

8.0

IBM MQ

IBM

Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto che supportano, leggere le informazioni in [“Informazioni particolari” a pagina 1477](#).

Questa edizione si applica alla versione 8 release 0 di IBM® MQ e a tutte le release e modifiche successive se non diversamente indicato nelle nuove edizioni.

Quando si inviano informazioni a IBM, si concede a IBM un diritto non esclusivo di utilizzare o distribuire le informazioni in qualsiasi modo ritenga appropriato senza incorrere in alcun obbligo verso l'utente.

© Copyright International Business Machines Corporation 2007, 2023.

Indice

Riferimento.....	5
PDF di riferimento configurazione.....	5
PDF di riferimento amministrazione.....	5
PDF di riferimento per lo sviluppo di applicazioni.....	5
Guida di riferimento di IBM MQ Telemetry.....	5
Formato e protocollo IBM MQ Telemetry Transport.....	5
Proprietà MQXR.....	6
classe MQXR AuthCallback.....	6
Riferimento sicurezza.....	7
L'uscita API.....	8
L'uscita API - crossing.....	9
Convalida del certificato e progettazione della politica di affidabilità su sistemi UNIX, Linux e Windows.....	10
Hardware di crittografia.....	24
Regole IBM MQ per i valori SSLPEER.....	24
GSKit: algoritmi di firma del certificato digitale conformi a FIPS 140-2.....	26
Codici di ritorno GSKit utilizzati nei AMS messaggi.....	26
Migrazione con AltGSKit da IBM MQ V7.0.1 a IBM MQ V7.1.....	31
Mancate corrispondenze CipherSpec.....	33
Errori di autenticazione.....	34
Riferimento monitoraggio.....	35
Tipi di dati della struttura.....	35
Attributi oggetto per i dati evento.....	60
Riferimento messaggio evento.....	105
Guida di riferimento per la risoluzione dei problemi e il supporto.....	223
Un esempio di dati di traccia IBM MQ for Windows.....	223
Dati di traccia di esempio per i sistemi IBM MQ for UNIX e Linux.....	224
Esempi di output di traccia.....	228
Esempi di output CEDF.....	230
Codice di ritorno 00000461 per TCP/IP.....	240
Messaggi e codici di errore.....	241
IBM MQ Messaggi AMQ.....	241
Messaggi AMQXR.....	242
Messaggi IBM MQ for z/OS , codici di completamento e di errore.....	253
Codici di errore e completamento API.....	1180
Codici di errore PCF.....	1391
Codici di ritorno TLS (Transport Layer Security).....	1462
Eccezioni canale personalizzato WCF.....	1467
 Informazioni particolari.....	 1477
Informazioni sull'interfaccia di programmazione.....	1478
Marchi.....	1478

Riferimento

Utilizzare le informazioni di riferimento fornite in questa sezione per svolgere le attività utili alle proprie esigenze aziendali.

- [schemi per la sintassi](#)

PDF di riferimento configurazione

Da maggio 2021, le informazioni di riferimento della configurazione sono state spostate in un PDF separato.

[mq80.refconfig.pdf](#) è disponibile nella stessa directory di [mq80.reference.pdf](#).

PDF di riferimento amministrazione

Da maggio 2021, le informazioni di riferimento dell'amministrazione sono state spostate in un PDF separato.

[mq80.refadmin.pdf](#) è disponibile nella stessa directory di [mq80.reference.pdf](#).

PDF di riferimento per lo sviluppo di applicazioni

Da maggio 2021, le informazioni di riferimento delle applicazioni in via di sviluppo sono state spostate in un PDF separato.

[mq80.refdev.pdf](#) è disponibile nella stessa directory di [mq80.reference.pdf](#).

Guida di riferimento di IBM MQ Telemetry

Informazioni sul formato e sul protocollo MQTT, sulle proprietà MQXR e sulla classe MQXR AuthCallback.

Formato e protocollo IBM MQ Telemetry Transport

IBM MQ Telemetry Transport (MQTT) è un protocollo di pubblicazione / sottoscrizione leggero che passa su TCP/IP per collegare un numero elevato di sensori remoti e dispositivi di controllo. MQTT viene utilizzato da applicazioni specializzate su dispositivi di ingombro ridotto che devono tollerare una larghezza di banda ridotta e una comunicazione inaffidabile. È possibile utilizzare le app client MQTT da un business partner oppure scrivere le proprie app client per utilizzare i protocolli pubblicati. È possibile ottenere applicazioni client di esempio e librerie di supporto dal IBM Messaging Telemetry Client SupportPac di download gratuito e dal progetto Eclipse Paho.

IBM MQ Telemetry in IBM MQ supporta le app client che utilizzano MQTT protocol. Esistono attualmente due specifiche di questo protocollo:

- Standard Oasis [MQTT Versione 3.1.1](#)
- [MQTT V3.1 Protocol Specification](#) da [mqtt.org](#)

Lo standard Oasis è più recente. La funzionalità è quasi identica alla specifica [mqtt.org](#).  Lo standard MQTT 3.1.1 Oasis è supportato in IBM MQ Versione 8.0.0, Fix Pack 3 e versioni successive.

Se il client MQTT proviene da un'origine diversa da IBM Messaging Telemetry Clients SupportPac o dal progetto Eclipse Paho, controllare la versione di MQTT protocol supportata dal client. Se il tuo client supporta un livello differente di MQTT protocol non funziona correttamente con il servizio IBM MQ Telemetry, è richiesto un thin conversion layer. Verificare con l'origine del proprio client se il livello di conversione è disponibile come aggiornamento per il client che si intende utilizzare.

Proprietà MQXR

Le impostazioni delle proprietà MQXR sono memorizzate in un file delle proprietà specifico della piattaforma: `mqxr_win.properties` o `mqxr_unix.properties`. Queste proprietà vengono normalmente configurate utilizzando i comandi di gestione MQSC o MQ Explorer.

Quando si avvia un gestore code per la prima volta, la versione del template del file delle proprietà di MQXR per la piattaforma viene copiata dalla directory `mqinstall/mqxr/config` alla directory `mqinstall/qmgrs/qmgr_name/mqxr/config`.

Normalmente non è necessario modificare il file delle proprietà MQXR direttamente, perché tutte le proprietà, tranne una, possono essere configurate tramite i comandi di gestione MQSC o MQ Explorer. Se si decide di modificare direttamente il file, arrestare il gestore code prima di apportare le modifiche.

La proprietà che è possibile impostare solo modificando direttamente il file è **webcontentpath**. Se la tua applicazione client di telemetria è un'app web, devi anche fornire l'eseguibile dell'app web JavaScript al browser. Questo requisito è descritto in [Il client di messaggistica MQTT per JavaScript\(tm\) e le applicazioni web](#). Utilizzare la proprietà **webcontentpath** per specificare la directory da cui vengono forniti i file eseguibili dell'app Web:

- Per default, **webcontentpath** non è presente nel file delle proprietà MQXR. Se **webcontentpath** non è presente, il server di telemetria MQ fornisce i file eseguibili dell'applicazione Web dalla seguente ubicazione predefinita: `mqinstall/qmgrs/qmgr_name/mqxr/WebContent/your_client_app`
- se **webcontentpath** specifica un percorso, il server di telemetria MQ fornisce i file eseguibili dell'applicazione Web da tale posizione.
- se **webcontentpath** è presente e vuoto, il server di telemetria MQ non serve i file eseguibili dell'app web.

Riferimenti correlati

“classe MQXR AuthCallback” a pagina 6

AuthCallback è l'unica classe nel package `com.ibm.mq.mqxr`. Specifica la definizione di interfaccia di cui un amministratore del server di telemetria ha bisogno quando scrive un AuthCallback nel server MQXR.

Informazioni correlate

[Servizio di telemetria \(MQXR\)](#)

classe MQXR AuthCallback

AuthCallback è l'unica classe nel package `com.ibm.mq.mqxr`. Specifica la definizione di interfaccia di cui un amministratore del server di telemetria ha bisogno quando scrive un AuthCallback nel server MQXR.

Classe AuthCallback

```
java.lang.Object
└─ com.ibm.mq.mqxr.AuthCallback
```

Interfaccia implementata:

```
javax.security.auth.callback.Callback
```

```
public class AuthCallback
extends java.lang.Object
implements javax.security.auth.callback.Callback
```

Consente a un modulo di collegamento JAAS (`javax.security.auth.spi.LoginModule`) di accedere agli oggetti server WebsphereMQ.

Metodi

getSSLSession

```
public javax.net.ssl.SSLSession getSSLSession()
```

Restituisce `javax.net.ssl.SSLSession` associato alla connessione client o null se il client è connesso utilizzando una connessione di testo semplice.

setSSLSession

```
public void setSSLSession(javax.net.ssl.SSLSession sslSession)
```

Il parametro `sslSession` viene impostato dal server in modo che sia `sslSession` associato alla connessione client o null se il client è connesso utilizzando una connessione di testo semplice.

Costruttore

```
public AuthCallback()
```

Riferimenti correlati

[“Proprietà MQXR” a pagina 6](#)

Le impostazioni delle proprietà MQXR sono memorizzate in un file delle proprietà specifico della piattaforma: `mqxr_win.properties` o `mqxr_unix.properties`. Queste proprietà vengono normalmente configurate utilizzando i comandi di gestione MQSC o MQ Explorer.

Informazioni correlate

[Servizio di telemetria \(MQXR\)](#)

[Configurazione del canale di telemetria JAAS](#)

[Risoluzione del problema: modulo di login di JAAS non richiamato dal servizio di telemetria](#)

Riferimento sicurezza

Utilizzare le informazioni di riferimento in questa sezione per configurare la sicurezza per IBM MQ.

Concetti correlati

[“L'uscita API” a pagina 8](#)

Un' *uscita API* è un modulo di programma che monitora o modifica la funzione delle chiamate MQI. Un'uscita API comprende più *funzioni di uscita API*, ognuna con il proprio punto di ingresso nel modulo.

[“L'uscita API - crossing” a pagina 9](#)

Un' *uscita incrociata API* è un programma che monitora o modifica la funzione delle chiamate MQI emesse dalle applicazioni CICS su z/OS.

[“Convalida del certificato e progettazione della politica di affidabilità su sistemi UNIX, Linux e Windows” a pagina 10](#)

IBM MQ convalida i certificati SSL o TLS in base a due tipi di politica, di base e standard. Il controllo della politica standard è conforme a RFC 5280.

[“Hardware di crittografia” a pagina 24](#)

Su sistemi UNIX, Linux e Windows, IBM MQ fornisce supporto per una varietà di hardware crittografico utilizzando l'interfaccia PKCS #11. Su IBM i e z/OS, il sistema operativo fornisce il supporto hardware crittografico.

[“Regole IBM MQ per i valori SSLPEER” a pagina 24](#)

L'attributo SSLPEER viene utilizzato per controllare il DN (Distinguished Name) del certificato dal gestore code peer o dal client all'altra estremità di un canale IBM MQ. IBM MQ utilizza determinate regole quando confronta questi valori

[“Migrazione con AltGSKit da IBM MQ V7.0.1 a IBM MQ V7.1” a pagina 31](#)

Eseguire questa attività solo se si sta eseguendo la migrazione da IBM MQ V7.0.1 utilizzando l'impostazione di configurazione AltGSKit per caricare un GSKit alternativo. Il GSKit alternativo utilizzato da IBM MQ V7.0.1 con l'impostazione AltGSKit è separato dal GSKit utilizzato da IBM MQ V7.1; a ciascun GSKit non influiscono sull'altro. Ciò è dovuto al fatto che IBM MQ V7.1 utilizza una copia locale privata di GSKit nella propria directory di installazione e non supporta l'uso di un GSKit alternativo.

[“Mancate corrispondenze CipherSpec” a pagina 33](#)

Entrambe le estremità di un canale SSL IBM MQ devono utilizzare lo stesso CipherSpec. Le mancate corrispondenze possono essere rilevate durante l'handshake SSL o durante l'avvio del canale.

[“Errori di autenticazione” a pagina 34](#)

Esistono diversi motivi comuni per gli errori di autenticazione durante l'handshake SSL.

Riferimenti correlati

[“GSKit: algoritmi di firma del certificato digitale conformi a FIPS 140-2” a pagina 26](#)

L'uscita API

Un' *uscita API* è un modulo di programma che monitora o modifica la funzione delle chiamate MQI.

Un'uscita API comprende più *funzioni di uscita API*, ognuna con il proprio punto di ingresso nel modulo.

Nota: Le informazioni in questa sezione non sono valide per IBM MQ for z/OS.

Esistono due categorie di funzioni di uscita:

Una funzione di uscita associata a una chiamata MQI

Ci sono due funzioni di uscita in questa categoria per ogni chiamata MQI e una aggiuntiva per una chiamata MQGET con opzione MQGMO_CONVERT. Le chiamate MQCONN e MQCONNX condividono le stesse funzioni di uscita.

Per ogni chiamata MQI, una delle due funzioni di uscita viene richiamata prima che il gestore code inizi a elaborare la chiamata e l'altro viene richiamato dopo che il gestore code ha completato l'elaborazione della chiamata. La funzione di uscita per una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_CONVERT viene richiamata durante la chiamata MQGET, dopo che il messaggio è stato richiamato dalla coda dal gestore code, ma prima che abbia luogo qualsiasi conversione dei dati. Ciò consente, ad esempio, di decodificare un messaggio prima della conversione dei dati.

Una funzione di uscita può ispezionare e modificare qualsiasi parametro su una chiamata MQI. In una chiamata MQPUT, ad esempio, una funzione di uscita richiamata prima dell'avvio dell'elaborazione della chiamata può:

- Ispezionare e modificare il contenuto dei dati dell'applicazione nel messaggio da inserire
- Modificare la lunghezza dei dati dell'applicazione nel messaggio
- Modificare il contenuto dei campi nella struttura del descrittore del messaggio, MQMD
- Modificare il contenuto dei campi nella struttura di opzioni del messaggio di inserimento, MQPMO

Una funzione di uscita richiamata prima dell'avvio dell'elaborazione di una chiamata MQI può eliminare completamente la chiamata. La funzione exit per una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_CONVERT può eliminare la conversione dei dati del messaggio richiamato.

Funzioni di uscita di inizializzazione e di chiusura

In questa categoria sono presenti due funzioni di uscita, la funzione di uscita di inizializzazione e la funzione di uscita di chiusura.

La funzione di uscita di inizializzazione viene richiamata dal gestore code quando un'applicazione si connette al gestore code. Lo scopo principale è registrare le funzioni di uscita e i relativi punti di ingresso con il gestore code ed eseguire qualsiasi elaborazione di inizializzazione. Non è necessario registrare tutte le funzioni di uscita, solo quelle richieste per questa connessione. Quando l'applicazione si disconnette dal gestore code, le registrazioni vengono rimosse automaticamente.

La funzione di uscita di inizializzazione può essere utilizzata anche per acquisire la memoria richiesta dall'uscita ed esaminare i valori delle variabili di ambiente.

La funzione di uscita di terminazione viene richiamata dal gestore code quando un'applicazione si disconnette dal gestore code. Il suo scopo è quello di rilasciare qualsiasi memoria utilizzata dall'uscita ed eseguire tutte le operazioni di ripulitura richieste.

Un'uscita API può emettere chiamate a MQI ma, se lo fa, l'uscita API non viene richiamata in modo ricorsivo una seconda volta. Le seguenti funzioni di uscita, tuttavia, non sono in grado di inviare chiamate

MQI perché l'ambiente corretto non è presente nel momento in cui vengono richiamate le funzioni di uscita:

- La funzione di uscita di inizializzazione
- La funzione di uscita per una chiamata MQCONN e MQCONNX richiamata *prima* che il gestore code inizi a elaborare la chiamata
- La funzione di uscita per la chiamata MQDISC richiamata *dopo* che il gestore code ha completato l'elaborazione della chiamata
- Funzione di uscita di terminazione

Un'uscita API può anche utilizzare altre API che potrebbero essere disponibili; ad esempio, può emettere chiamate a Db2.

Un'uscita API può essere utilizzata con un'applicazione client di IBM MQ , ma è importante notare che l'uscita viene richiamata all'estremità *server* di un canale MQI. Per ulteriori informazioni, consultare [Confronto tra sicurezza a livello di link e sicurezza a livello di applicazione](#).

Un'uscita API viene scritta utilizzando il linguaggio di programmazione C.

Per abilitare un'uscita API, è necessario configurarla. Su sistemi IBM i, Windows, UNIX e Linux , eseguire questa operazione modificando il file di configurazione IBM MQ , mqs.ini, e il file di configurazione del gestore code, qm.ini, per ogni gestore code.

Per un cliente, modificare la stanza `ApiExitLocal` nel file `mqclient.ini` per identificare le routine di uscita API per un gestore code.

Configurare un'uscita API fornendo le seguenti informazioni:

- Il nome descrittivo dell'uscita API.
- Il nome del modulo e la relativa ubicazione; ad esempio, il nome percorso completo.
- Il nome del punto di ingresso per la funzione di uscita di inizializzazione.
- La sequenza in cui l'uscita API viene richiamata rispetto ad altre uscite API. È possibile configurare più di un'uscita API per un gestore code.
- Facoltativamente, tutti i dati da passare all'uscita API.

Per ulteriori informazioni su come configurare un'uscita API, vedi [Configurazione delle uscite API](#).

Per informazioni su come scrivere un'uscita API, vedi [Utilizzo e scrittura di uscite API](#).

L'uscita API - crossing

Un' *uscita incrociata API* è un programma che monitora o modifica la funzione delle chiamate MQI emesse dalle applicazioni CICS su z/OS.

Nota: Le informazioni in questa sezione si applicano solo alle applicazioni CICS su z/OS.

Il programma API - crossing exit viene richiamato dall'adattatore CICS e viene eseguito nello spazio di indirizzo CICS .

L'uscita di attraversamento API viene richiamata solo per le seguenti chiamate MQI:

MQBUFMH
MQCB
MQCB_FUNZIONE
MQCLOSE
MQCRTMH
MQCTL
MQDLTMH
MQGET
MQINQ
MQOPEN

MQPUT
MQPUT1
MQSET
MQSTAT
MQSUB
MQSUBRQ

Per ogni chiamata MQI, viene richiamata una volta prima dell'avvio dell'elaborazione della chiamata e una volta dopo che l'elaborazione della chiamata è stata completata.

Il programma di uscita può determinare il nome di una chiamata MQI e può ispezionare e modificare qualsiasi parametro sulla chiamata. Se viene richiamato prima dell'elaborazione di una chiamata MQI, può sopprimere completamente la chiamata.

Il programma di uscita può utilizzare qualsiasi API che un'uscita utente relativa al task CICS può utilizzare; ad esempio, le API IMS, Db2 e CICS. Può anche utilizzare qualsiasi chiamata MQI tranne MQCONN, MQCONNX e MQDISC. Tuttavia, le chiamate MQI emesse dal programma di uscita non richiamano il programma di uscita una seconda volta.

È possibile scrivere un'uscita incrociata API in qualsiasi linguaggio di programmazione supportato da IBM MQ for z/OS.

Prima di poter utilizzare un'uscita incrociata API, il modulo di caricamento del programma di uscita deve essere disponibile quando l'adattatore CICS si connette a un gestore code. Il modulo di caricamento è un programma CICS che deve essere denominato CSQCAPX e risiedere in una libreria nella sequenza di concatenazione DFHRPL. CSQCAPX deve essere definito nel CSD (system definition file) di CICS e il programma deve essere abilitato.

Un'uscita API - crossing può essere gestita utilizzando i pannelli di controllo dell'adattatore CICS, CKQC. Quando CSQCAPX viene caricato, viene scritto un messaggio di conferma sui pannelli di controllo dell'adattatore o sulla console di sistema. I pannelli di controllo dell'adattatore possono essere utilizzati anche per abilitare o disattivare il programma di uscita.

Per ulteriori informazioni su come scrivere e implementare un'uscita API - crossing, consultare la sezione 'L'adattatore CICS-IBM MQ' nella documentazione del prodotto CICS Transaction Server per z/OS Versione 4.1 all'indirizzo [CICS Transaction Server per z/OS Versione 4.1, L'adattatore CICS-IBM MQ](#).

Convalida del certificato e progettazione della politica di affidabilità su sistemi UNIX, Linux e Windows

IBM MQ convalida i certificati SSL o TLS in base a due tipi di politica, di base e standard. Il controllo della politica standard è conforme a RFC 5280.

Le informazioni in questi argomenti si applicano ai seguenti sistemi:

- Sistemi IBM MQ for UNIX e Linux
- Sistemi IBM MQ for Windows

In questa sezione vengono utilizzati i termini seguenti:

Politica certificato

Determina quali campi in un certificato vengono compresi ed elaborati.

Politica OCSP

Determina quali campi in una richiesta o in una risposta OCSP vengono compresi ed elaborati.

Politica CRL

Determina quali campi in un CRL (Certificate Revocation List) vengono compresi ed elaborati.

Politica di convalida percorso

Determina il modo in cui i tipi di politica del certificato, OCSP e CRL interagiscono tra loro per determinare se una catena di certificati (un punto di attendibilità "RootCA" per una voce finale "EE") è valida.

Le politiche di convalida dei percorsi standard e di base sono descritte separatamente perché riflettono l'implementazione all'interno dei sistemi IBM MQ for UNIX, Linux e Windows . Tuttavia, le politiche OCSP e CRL standard sono le stesse delle politiche di base e la politica di certificato standard è una versione estesa della politica di base, quindi queste politiche non sono descritte separatamente.

Per impostazione predefinita, IBM MQ applica prima la convalida della politica di base. Se la convalida della politica di base non riesce, IBM MQ applica la convalida della politica standard (RFC 5280). Se la convalida della politica di base ha esito positivo, la convalida della politica standard non viene applicata. Pertanto, un errore di convalida indica che la convalida della politica standard e di base ha avuto esito negativo, probabilmente per motivi diversi. Una convalida ha avuto esito positivo significa che la convalida della politica di base ha avuto esito positivo e la convalida della politica standard non è stata pertanto applicata oppure la convalida della politica di base ha avuto esito negativo e la convalida della politica standard ha avuto esito positivo.

Applicazione della rigorosa conformità RFC 5280

Per applicare la conformità RFC 5280 rigorosa, utilizzare l'impostazione di configurazione della politica di convalida del certificato. Questa impostazione consente di disabilitare la politica di base, in modo che venga utilizzata solo la politica RFC 5280 standard. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di configurazione della politica di convalida del certificato, consultare [Politiche di convalida del certificato in IBM MQ](#).

I seguenti esempi sono certificati digitali accettati dalla politica di convalida dei certificati di base, ma rifiutati dalla politica standard conforme a RFC 5280. Per rendere attendibile una catena di certificati digitali, l'intera catena deve soddisfare la politica di convalida configurata.

Per visualizzare i dettagli completi di un certificato digitale, utilizzare il comando **runmqakm** :

```
runmqakm -cert -details -db key.kdb -pw password -label certificate_label
```

Un certificato con lo stato di attendibilità abilitato nell'output **runmqakm** non è necessariamente attendibile per l'utilizzo in un handshake SSL o TLS. Lo stato di attendibilità abilitato indica che il certificato è idoneo per essere utilizzato come certificato CA per verificare altri certificati, se il certificato soddisfa anche le regole della politica di convalida del certificato. Per ulteriori informazioni sulla politica di convalida dei certificati standard conformi RFC 5280, consultare [“Politica di convalida percorso standard”](#) a pagina 20.

Certificato di esempio 1 - utilizzo chiave non corretto

Questo esempio mostra un certificato in cui il campo di utilizzo della chiave non è conforme alle regole della politica di convalida del certificato standard per un certificato CA. Uno dei requisiti per un certificato da utilizzare come certificato CA è che il campo di utilizzo della chiave deve indicare che è consentito firmare altri certificati utilizzando l'indicatore di firma keyCert. Un certificato senza questo indicatore non può essere utilizzato come certificato CA.

```
Label : root
Key Size : 1024
Version : X509 V3
Serial : 54cb6f740c7ee410
Issuer : CN=Example Root CA,O=Example,C=GB
Subject : CN=Example Root CA,O=Example,C=GB
Not Before : 9 February 2012 17:19:00 GMT
Not After : 1 October 2019 18:19:00 GMT+01:00
Public Key
30 81 9F 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01
05 00 03 81 8D 00 30 81 89 02 81 81 00 CC 44 D9
25 6D 26 1C 9D B9 FF DE B8 AC 44 AB E3 64 80 44
AF BE E0 00 93 53 92 33 F8 7E BD D7 71 ED 21 52
24 75 DF D6 EE 3C 54 97 84 29 EA 93 4C 4A D1 19
5D C1 A0 82 F5 74 E1 AD D9 87 10 D5 6A 2B 6F 90
04 0F 7E 6E 85 6D 32 99 33 9C D9 BB 57 86 DE 68
23 C9 F2 6D 53 E3 F5 FF D1 0B E7 23 19 3A F6 70
6B C8 C7 EB DB 78 8E 8C 9E 55 58 66 B6 31 DB 40
5F 6A 97 AB 12 D7 E2 3E 2E 79 EE 78 7B 02 03 01
00 01
Public Key Type : RSA (1.2.840.113549.1.1.1)
```

```

Fingerprint : SHA1 :
    EE 68 D4 4F 73 4F F4 21 DE 1A 01 11 5E DE B1 B8
    DF 40 AA D8
Fingerprint : MD5 :
    50 B5 E9 B2 D7 35 05 6A DC 6D 4B 1E B2 F2 DF A4
Fingerprint : SHA256 :
    B4 D7 6E C4 47 26 24 C7 4F 41 C3 83 03 6F 5C C7
    07 11 61 E0 0E 36 59 1F 1C E6 69 39 2D 18 05 D2
Extensions
    basicConstraints
        ca = true
        pathLen = 1239876
        critical
    key usage: encipherOnly
Signature Algorithm : SHA256WithRSASignature (1.2.840.113549.1.1.11)
Value
    9D AE 54 A9 9D 68 01 68 15 B5 53 9F 96 C9 5B D1
    52 40 DB CB 33 AF FD B9 26 D5 90 3F 1E 0B FC A6
    D9 8C 04 90 EB AA FD A8 7A 3C AB 60 5F 20 4F 0D
    7B 73 41 27 6A 2B BF 8C 99 91 B6 49 96 82 6A 24
    0A E8 B9 A5 AF 69 3D 2C A3 3C C8 12 39 FB 56 58
    4E 2A FE AC AC 10 89 53 B1 8F 0F C0 50 BF 5E 00
    91 64 B4 A1 4C 9A 4E D5 1F 38 7C AD 32 A9 8A E1
    91 16 2C 6D 1E 4A CA 99 8D CC 22 CD BF 90 49 FC
Trust Status : Enabled

```

In questo esempio, il campo di utilizzo chiave contiene solo l'indicatore encipherOnly . L'indicatore di firma keyCertnon è impostato, quindi a questo certificato non è consentito firmare altri certificati. Pertanto, non può essere utilizzato come certificato CA.

Certificato di esempio 2 - estensione dei vincoli di base mancante

Questo esempio mostra un certificato a cui manca l'estensione dei vincoli di base. L'estensione dei vincoli di base viene utilizzata per indicare se questo certificato può essere utilizzato come CA. Viene anche utilizzato per indicare la lunghezza massima di qualsiasi catena di certificati che può essere firmata dal certificato. La politica di convalida del certificato standard richiede che il certificato abbia un'estensione dei vincoli di base con l'indicatore isCA impostato per essere utilizzato come CA.

```

Label : root
Key Size : 1024
Version : X509 V3
Serial : 1c7dfea316570bf6
Issuer : CN=Second Example Root CA,O=Example,C=GB
Subject : CN=Second Example Root CA,O=Example,C=GB
Not Before : 9 February 2012 17:18:22 GMT
Not After : 1 October 2019 18:18:22 GMT+01:00
Public Key
    30 81 9F 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01
    05 00 03 81 8D 00 30 81 89 02 81 81 00 B2 70 49
    7C AE 1B A7 B3 06 49 6C 99 19 BC A8 77 BE 86 33
    21 6B C9 26 CC A6 28 52 9F 7B CF 03 A4 37 A7 4D
    6B 06 AA ED 7D 58 E3 70 F3 F7 C1 06 DA E8 27 C6
    3D 1B AC FA EF AA 59 7A 9A AB C1 14 4E AF 13 14
    4B 71 CA 8D FE C3 F5 2F E8 AC AD EF 21 80 6D 12
    89 4A 2A 84 AA 9D E0 4F C1 93 B1 3E 16 E8 3C 75
    39 2A 74 1E 90 CC B1 C3 2B 1D 55 26 76 D2 65 C1
    06 47 2A BF 79 96 42 76 A9 6E 65 88 5F 02 03 01
    00 01
Public Key Type : RSA (1.2.840.113549.1.1.1)
Fingerprint : SHA1 :
    33 9F A1 81 43 F1 43 95 48 A5 66 B4 CD 98 E8 15
    9C B3 CA 90
Fingerprint : MD5 :
    91 EA D9 C0 2C 05 5B E2 CD 0B F6 DD 8A 11 44 23
Fingerprint : SHA256 :
    62 46 35 0B 0E A1 A7 2A D5 74 70 0F AA 47 9A 9C
    6B 80 1B F1 0B 4C 81 05 85 0E 91 11 A4 21 D2 34
Extensions
    key usage: digitalSignature, keyCertSign
Signature Algorithm : SHA256WithRSASignature (1.2.840.113549.1.1.11)
Value
    79 34 BA 5B 6F DC 06 A3 99 24 4E 8A 2B 27 05 47
    0D 4D BE 6A 77 D1 1D 5F 54 82 9D CC F6 92 D4 9A
    AB 4D B6 DD 6E AD 86 C3 6A A3 32 E3 B3 ED E0 62
    4A EB 51 08 AC BE 49 9E 9C D7 FE AE C8 9D 17 16
    68 31 6B F4 BA 74 1E 4F 5F 05 48 9F E7 46 BA DC
    17 7A 60 88 F8 5B DB 3C 51 D4 98 97 28 82 CF 36
    47 DA D2 0F 47 FF 70 EA 45 3A 49 66 E6 E2 F9 67

```

```
2C C8 3E 24 A2 3B EC 76 1F D6 31 2B BD A9 B5 08
Trust Status : Enabled
```

In questo esempio, al certificato manca completamente il campo dei vincoli di base. Pertanto questo certificato non può essere utilizzato come certificato CA.

Esempio di certificato 3 - CA intermedio con versione precedente di X.509

Questo esempio mostra un certificato CA intermedio che è X.509 versione 1. La politica di convalida del certificato standard richiede che tutti i certificati CA intermedi siano almeno X.509 versione 3. I certificati CA root sono esenti da questo requisito poiché esistono ancora alcuni certificati CA root della versione 1 comunemente utilizzati. Tuttavia, questa esenzione potrebbe cambiare in futuro.

```
Label : intermediate
Key Size : 1024
Version : X509 V1
Serial : 02
Issuer : CN=Test Root CA,O=Example,C=GB
Subject : CN=Test Intermediate CA,O=Example,C=GB
Not Before : 10 February 2012 17:33:45 GMT
Not After : 11 April 2018 18:33:45 GMT+01:00
Public Key
 30 81 9F 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01
 05 00 03 81 8D 00 30 81 89 02 81 81 00 C0 07 C2
 D0 9F 84 DB 7C 20 8F 51 F9 C2 1A 3F CF E2 D7 F2
 F1 56 F2 A4 8F 8F 06 B7 3B 01 31 DE 7C CC 03 63
 AA D3 2F 1C 50 15 E3 56 80 40 7D FF 75 87 D3 F3
 00 89 9A 26 F5 57 05 FA 4F ED 3B DD 93 FA F2 DF
 38 26 D4 3A 92 51 CC F3 70 27 42 7A 9F AD 51 45
 67 B7 AE 11 AD 4F 2D AB D2 CF 73 E6 F0 45 92 F0
 47 16 66 7E 01 C7 76 A3 7B EC D2 76 3F E5 15 EC
 D7 72 2C FE 14 F5 78 83 AA C4 20 AB F7 02 03 01
 00 01
Public Key Type : RSA (1.2.840.113549.1.1.1)
Fingerprint : SHA1 :
 DE BB 75 4B 14 E1 44 B9 B6 44 33 97 49 D0 82 6D
 81 F2 2F DE
Fingerprint : MD5 :
 72 49 44 42 E2 E6 89 F1 CC 37 C9 F6 B5 8F F3 AE
Fingerprint : SHA256 :
 83 A4 52 AF 49 34 F1 DC 49 E6 95 AE 93 67 80 13
 C2 64 D9 26 22 A0 E8 0A 5A A9 71 EC E8 33 E1 D1
Signature Algorithm : SHA256WithRSASignature (1.2.840.113549.1.1.11)
Value
 40 4A 09 94 A0 18 07 5E 96 D7 A6 52 6B 8D 20 50
 E8 91 F7 7E EA 76 B4 08 DF 76 66 1F FA FF 91 79
 2E E0 66 8B 9F 40 FA 14 13 79 81 DB 31 A5 55 1D
 44 67 41 F4 EA 1A F7 83 4F 21 F4 43 78 4E F8 5E
 6F B2 B8 3A F7 6B B4 F5 C6 F8 EB 4C BF 62 6F 3E
 C7 20 EC 53 B3 40 51 36 C1 0A 4E 73 ED 74 D1 93
 02 C5 FB 61 F7 87 64 A5 94 06 7D 25 7C E3 73 DD
 08 D4 07 D0 A4 3F 77 88 12 59 DB A4 DB 68 8F C1
Trust Status : Enabled
```

In questo esempio, il campo versione è X.509 V1. Questo certificato è un certificato X.509 versione 1 e quindi non può essere utilizzato come CA intermedio.

Criteri di certificazione di base e standard

Le politiche di base e di certificato standard supportano gli stessi campi: la politica standard supporta ulteriori estensioni certificato.

I campi supportati per le politiche di base e standard sono i seguenti:

- OuterSigAlgID¹
- Firma²
- Versione
- SerialNumber

¹ Questo campo è denominato *signatureAlgorithm* in RFC 5280.

² Questo campo è denominato *signatureValue* in RFC 5280.

- InnerSigAlgID³
- Emittente
- Validità
- SubjectName
- SubjectPublicKeyInfo
- IssuerUniqueID
- SubjectUniqueID

Le estensioni supportate per la politica di base sono le seguenti. Se una voce è contrassegnata come "non supportata", IBM MQ non tenta di elaborare estensioni contenenti un campo di quel tipo specifico, ma elabora altri tipi della stessa estensione.

- ID AuthorityKey
- Accesso AuthorityInfo
- ID SubjectKey
- Nome IssuerAlt
- Nome SubjectAlt
- KeyUsage
- BasicConstraints
- Utilizzo di PrivateKey
- CRLDistributionPoints
 - DistributionPoint
 - Nome DistributionPoint(solo nomeX.500 e URI formato LDAP)
 - NameRelativeToCRLIssuer (non supportato)
 - Motivi (ignorato)
 - Campi CRLIssuer (non supportati)

Le estensioni supportate per la politica standard sono tutte quelle elencate per la politica di base e quelle nel seguente elenco. Se una voce è contrassegnata come "non supportata", IBM MQ non tenta di elaborare estensioni contenenti un campo di quel tipo specifico, ma elabora altri tipi della stessa estensione.

- NameConstraints
- Utilizzo ExtendedKey
- CertificatePolicies
 - PolicyInformation
 - PolicyIdentifier
 - PolicyQualifiers (non supportato)
- PolicyMappings
- PolicyConstraints

Politiche OCSP di base e standard

Le politiche OCSP di base e standard supportano gli stessi campi.

I campi supportati per una richiesta sono i seguenti. Se una voce è contrassegnata come "non supportata", IBM MQ non tenta di elaborare una richiesta contenente un campo di quel tipo specifico, ma elabora altre richieste contenenti lo stesso campo di livello superiore.

³ Questo campo è denominato *firma* in RFC 5280.

- Firma (facoltativo)
- Versione (solo Versione 1)
- RequesterName (facoltativo)
- RequestList (solo richiesta singola)
 - CertID⁴
 - Estensioni singleRequest(non supportate)
- RequestExtensions
 - Nonce (se abilitato)

I campi supportati per una risposta sono i seguenti:

- ResponseStatus
- Risposta
 - responseType (id - pkix - ocsp - basic)
 - BasicOCSPResponse
 - Firma
 - Certificati
 - Estensioni
 - Utilizzo extendedKey
 - id - kp - OCSPSigning
 - id - pkix - ocsp - nocheck
 - ResponseData
 - Versione (solo Versione 1)
 - ResponderID (per nome o per hash)
 - ProducedAt (ignorato)
 - Risposte (più risposte supportate)
 - SingleResponse
 - certID
 - certStatus
 - RevokedInfo (ignorato)
 - thisUpdate (ignorato)
 - nextUpdate
 - singleExtensions (ignorato)
 - responseExtensions
 - Nonce (se abilitato)

Politiche CRL di base e standard

Le politiche CRL di base e standard supportano gli stessi campi ed estensioni.

I campi supportati per queste politiche sono i seguenti:

- OuterSigAlgID⁵
- Firma⁶

⁴ Questo campo è denominato reqCert in RFC 2560

⁵ Questo campo è denominato *signatureAlgorithm* in RFC 5280.

⁶ Questo campo è denominato *signatureValue* in RFC 5280.

- Versione
- InnerSigAlgID⁷
- Emittente
- ThisUpdate
- NextUpdate
- RevokedCertificate
 - UserCertificate
 - RevocationDate

Non esistono estensioni CRLentry supportate.

Le estensioni CRL supportate per queste politiche sono le seguenti. Se una voce è contrassegnata come "non supportata", IBM MQ non tenta di elaborare estensioni contenenti un campo di quel tipo specifico, ma elabora altri tipi della stessa estensione.

- ID AuthorityKey
- Nome IssuerAlt
- Numero CRL
- Punto IssuingDistribution
 - DistributionPoint
 - Nome DistributionPoint
 - FullName (solo nomeX.500 e URI formato LDAP)
 - NameRelativeToCRLIssuer (non supportato)
 - Motivi (ignorato)
 - CRLIssuer
 - OnlyContainsUserCerts (non supportato)
 - OnlyContainsCACerts (non supportato)
 - OnlySomeMotivi (non supportati)
 - IndirectCRL⁸(rifiutato)

Politica di convalida del percorso di base

La politica di convalida del percorso di base determina il modo in cui i tipi di politica CRL, OCSP e certificato interagiscono tra loro per determinare se una catena di certificati è valida.

La convalida di una catena viene eseguita nel seguente modo (ma non necessariamente nel seguente ordine):

1. Verificare che il nome dell'emittente del certificato sia uguale al nome dell'oggetto nel certificato precedente e che non vi sia un nome dell'emittente vuoto in questo certificato o nel precedente nome dell'oggetto del certificato. Se nel percorso non è presente alcun certificato precedente e questo è il primo certificato nella catena, verificare che il nome dell'emittente e del soggetto siano identici e che lo stato di attendibilità sia impostato per il certificato⁹.

⁷ Questo campo è denominato *firma* in RFC 5280.

⁸ Le estensioni IndirectCRL determineranno un errore di convalida CRL. Le estensioni IndirectCRL non possono essere utilizzate perché causano il rifiuto dei certificati identificati.

⁹ Lo stato di attendibilità è un'impostazione amministrativa nel file di database delle chiavi. È possibile accedere e modificare lo stato di attendibilità di un particolare certificato firmatario utilizzando **strmqikm**. Selezionare il certificato richiesto dall'elenco dei firmatari e fare clic su **Visualizza / Modifica**. La casella di spunta **Imposta il certificato come root attendibile** nel pannello risultante indica lo stato di attendibilità. È anche possibile impostare lo stato di trust utilizzando **runmqckm** con l'indicatore **-trust** sul comando **-cert -modify**. Per ulteriori informazioni su questo comando, vedi [Gestione di chiavi e certificati](#).

Nota: I sistemi IBM MQ for UNIX, Linux e Windows non riusciranno a convalidare il percorso in situazioni in cui il certificato precedente in un percorso ha lo stesso nome oggetto del certificato corrente.

2. Verificare che l'algoritmo di firma utilizzato per firmare effettivamente il certificato corrisponda all'algoritmo di firma indicato nel certificato, verificando che l'identificativo dell'algoritmo di firma dell'emittente nel certificato corrisponda all'identificativo dell'algoritmo nei dati di firma.
3. Verificare che il certificato sia stato firmato dall'emittente, utilizzando la chiave pubblica del soggetto dal certificato precedente nel percorso per verificare la firma sul certificato. Se non esiste alcun certificato precedente e questo è il primo certificato, utilizzare la chiave pubblica del soggetto del certificato per verificarne la firma. IBM MQ supporta gli algoritmi di firma DSA e RSA; tuttavia, non supporta l'eredità dei parametri DSA.
4. Verificare che il certificato sia una versione nota di X509, che gli ID univoci non siano presenti per certificati versione 1 e che le estensioni non siano presenti per i certificati versione 1 e versione 2.
5. Verificare che il certificato non sia scaduto o non sia ancora stato attivato e che il suo periodo di validità sia valido¹⁰.
6. Verificare che non vi siano estensioni critiche sconosciute o estensioni duplicate.
7. Verificare che il certificato non sia stato revocato. Qui si applicano le seguenti operazioni:
 - a. Se la connessione OCSP è abilitata e un indirizzo del risponditore è configurato o il certificato ha un'estensione di accesso AuthorityInfovalida che specifica un formato HTTP GENERALNAME_uniformResource stato di revoca del controllo ID con OCSP.
 - b. Se lo stato di revoca da "7.a" a pagina 17 sopra non è determinato, l'estensione CRLDistributionPoints viene controllata per un elenco di ID X.500 DN GENERALNAME_directoryname e URI GENERALNAME_uniformResource. Sono supportati solo gli URI di formato LDAP, HTTP e FILE. Se l'estensione non è presente o l'utilizzo dell'estensione CRLDistributionPoints risulta in uno stato non determinato e l'estensione non è Critica, il nome dell'emittente del certificato viene utilizzato per eseguire la query dello stato di revoca. Un database CRL (LDAP) viene quindi interrogato per i CRL. Se il certificato non è l'ultimo certificato, o se l'ultimo certificato ha l'estensione del vincolo di base con l'indicatore "isCA" attivato, il database viene interrogato per gli ARL e i CRL. Se la verifica CRL è abilitata e non è possibile eseguire query su alcun database CRL, il certificato viene considerato come revocato. Attualmente, il modulo del nome di directory X500 e i moduli URI LDAP/HTTP/FILE sono gli unici moduli di nome supportati utilizzati per ricercare i CRL e gli ARL¹¹.
- Nota:** I nomi RelativeDistinguishednon sono supportati.
- c. Se lo stato di revoca da "7.a" a pagina 17 e "7.b" a pagina 17 è indeterminato, IBM MQ controlla l'impostazione di configurazione *OCSPAuthentication* per stabilire se consentire la connessione.¹²
8. Se l'estensione del nome issuerAlt è contrassegnata come critica, assicurarsi che i moduli del nome siano riconosciuti. I seguenti moduli di nomi generali sono attualmente riconosciuti:
 - rfc822
 - DNS
 - directory
 - URI
 - Indirizzo IP (v4/v6)

¹⁰ Non ci sono controlli per garantire che la validità del soggetto sia entro i limiti della validità dell'emittente. Ciò non è richiesto ed è stato dimostrato che i certificati di alcune CA non superano tale controllo.

¹¹ Una volta richiamati dal database, gli ARL vengono valutati esattamente nello stesso modo dei CRL. Molte CA non emettono ARL. Tuttavia, IBM MQ ricercherà gli ARL e i CRL se verifica lo stato di revoca di un certificato CA.

¹² Se *OCSPAuthentication* è impostato su WARN, IBM MQ registra lo stato di revoca sconosciuto e consente alla connessione di continuare.

9. Se l'estensione del nome `subjectAlt` è contrassegnata come critica, assicurarsi che i moduli del nome siano riconosciuti. I seguenti moduli di nomi generali sono attualmente riconosciuti:
- `rfc822`
 - `DNS`
 - `directory`
 - `URI`
 - Indirizzo IP (v4/v6)
10. Se l'estensione `KeyUsage` è critica su un certificato non EE, assicurarsi che l'indicatore di accesso `keyCertsia` attivo e, se è presente l'estensione `BasicConstraints`, l'indicatore `"isCA"` è `true`.
11. Se è presente l'estensione `BasicConstraints`, vengono eseguiti i seguenti controlli:
- Se l'indicatore `"isCA"` è `false`, assicurarsi che il certificato sia l'ultimo certificato della catena e che il campo `pathLength` non sia presente.
 - Se l'indicatore `"isCA"` è `true` e il certificato NON è l'ultimo certificato nella concatenazione, assicurarsi che il numero di certificati fino all'ultimo certificato nella catena non sia maggiore del campo `pathLength`.
12. L'estensione `ID AuthorityKey` non viene utilizzata per la convalida del percorso, ma viene utilizzata quando si crea la catena di certificati.
13. L'estensione `ID SubjectKey` non è utilizzata per la convalida del percorso, ma viene utilizzata quando si crea la catena di certificati.
14. L'estensione `PrivateKeyUsagePeriod` viene ignorata dal motore di convalida, poiché non è in grado di determinare quando la CA ha effettivamente firmato il certificato. L'estensione è sempre non critica e quindi può essere tranquillamente ignorata.

Una risposta OCSP viene convalidata anche per assicurare che la risposta stessa sia valida. La convalida viene eseguita nel modo seguente (ma non necessariamente nel seguente ordine):

1. Verificare che lo stato della risposta sia `Riuscito` e che il tipo di risposta sia `PKIX_AD_OCSP_basic`.
 2. Accertarsi che i dati della versione della risposta siano presenti e che la risposta sia la versione corretta (Versione 1)
 3. Assicurarsi che la risposta sia firmata correttamente. La firma verrà rifiutata se il firmatario non soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:
 - Il firmatario corrisponde a una configurazione locale dell'autorità di firma OCSP¹³ per il certificato.
 - Il firmatario sta usando la chiave CA per cui la chiave pubblica è contenuta nel certificato CA, cioè la CA stessa sta firmando direttamente la risposta.
 - Il firmatario è un ordinato secondario diretto della CA che ha firmato il certificato per cui vengono controllate le informazioni sulla revoca ed è autorizzato dalla CA includendo il valore di `id - ad-ocspSigning` in una estensione di utilizzo `ExtendedKey`.
- Nota:** Il controllo di revoca del certificato del firmatario della risposta non viene eseguito se è presente l'estensione `id - pkix - ocsp - nocheck`.
4. Verificare che l'algoritmo hash di risposta, `serialNumber`, `issuerNameHash` e l'hash `issuerKey` corrispondano a quelli della richiesta.
 5. Assicurarsi che la risposta non sia scaduta, ovvero che l'ora di `nextUpdate` sia superiore all'ora corrente.¹⁴
 6. Assicurarsi che lo stato di revoca del certificato sia valido.

¹³ Questo è un certificato nel KeyStore che un utente ha installato e che ha lo stato di attendibilità impostato.

¹⁴ Se non viene restituita alcuna risposta OCSP corrente dal responder, IBM MQ tenterà di utilizzare le risposte non aggiornate per determinare lo stato di revoca di un certificato. IBM MQ tenta di utilizzare risposte non aggiornate in modo che la sicurezza non venga ridotta in modo negativo.

La convalida di un CRL viene eseguita anche per assicurare che il CRL stesso sia valido e venga eseguito nel seguente modo (ma non necessariamente nel seguente ordine):

1. Verificare che l'algoritmo di firma utilizzato per firmare effettivamente il CRL corrisponda all'algoritmo di firma indicato all'interno del CRL, verificando che l'identificativo dell'algoritmo di firma dell'emittente nel CRL corrisponda all'identificativo dell'algoritmo nei dati di firma.
2. Assicurarsi che il CRL sia stato firmato dall'emittente del certificato in questione, verificando che il CRL sia stato firmato con la chiave dell'emittente del certificato.
3. Verificare che il CRL non sia scaduto¹⁵, o non è stato ancora attivato, e che il suo periodo di validità è buono.
4. Assicurarsi che se il campo versione è presente, sia la versione 2. In caso contrario, il CRL è versione 1 e non deve avere alcuna estensione. Tuttavia, i sistemi IBM MQ for UNIX, Linux e Windows verificano solo che non sia presente alcuna estensione critica per un CRL versione 1.
5. Verificare che il certificato in questione si trovi nell'elenco dei campi revokedCertificates e che la data di revoca non sia futura.
6. Accertarsi che non vi siano estensioni duplicate.
7. Se nel CRL vengono rilevate estensioni critiche sconosciute, incluse le estensioni delle voci critiche, ciò fa sì che i certificati identificati vengano trattati come revocati¹⁶(a condizione che il CRL superi tutti gli altri controlli).
8. Se l'estensione authorityKeyID nel CRL e l'ID subjectKey nel certificato CA sono presenti e se il campo keyIdentifier è presente all'interno dell'ID authorityKey del CRL, confrontarlo con l'ID subjectKey del CACertificate.
9. Se l'estensione del nome issuerAlt è contrassegnata come critica, assicurarsi che i moduli del nome siano riconosciuti. I seguenti moduli di nomi generali sono attualmente riconosciuti:
 - rfc822
 - DNS
 - directory
 - URI
 - Indirizzo IP (v4/v6)
10. Se l'estensione del punto issuingDistribution è presente nel CRL, elaborare come segue:
 - Se il punto issuingDistributionspecifica un CRL InDirect, la convalida CRL non riesce.
 - Se il punto issuingDistributionindica che è presente un CRLDistributionPoint ma non è stato trovato alcun nome DistributionPoint, non riesce la convalida CRL

¹⁵ Se non vengono trovati CRL correnti, i sistemi IBM MQ for UNIX, Linux e Windows tenteranno di utilizzare CRL non aggiornati per determinare lo stato di revoca di un certificato. Non è chiaramente specificato in RFC 5280 quale azione intraprendere in caso di assenza di CRL correnti. IBM MQ for UNIX, I sistemi Linux e Windows tentano di utilizzare i CRL obsoleti in modo che la sicurezza non venga ridotta negativamente.

¹⁶ ITU X.509 e RFC 5280 sono in conflitto in questo caso perché l'RFC richiede che i CRL con estensioni critiche sconosciute non riescano la convalida. Tuttavia, ITU X.509 richiede che i certificati identificati vengano ancora considerati come revocati, a condizione che il CRL superi tutti gli altri controlli. IBM MQ for UNIX, I sistemi Linux e Windows adottano la guida ITU X.509 in modo che la sicurezza non venga ridotta in modo negativo.

Esiste uno scenario potenziale in cui la CA che emette un CRL potrebbe impostare un'estensione critica sconosciuta per indicare che anche se tutti gli altri controlli di convalida hanno esito positivo, un certificato identificato non deve essere considerato revocato e quindi non rifiutato dall'applicazione. In questo scenario, seguendo i sistemi X.509, IBM MQ for UNIX, Linux e Windows funzionerà in una modalità di funzionamento non sicura. In altre parole, potrebbero rifiutare i certificati che la CA non intendeva rifiutare e quindi negare il servizio ad alcuni utenti validi. Una modalità non sicura ignora un CRL perché ha un'estensione critica sconosciuta e quindi i certificati che la CA intendeva revocare sono ancora accettati. L'amministratore del sistema deve quindi interrogare questo comportamento con la CA emittente.

- Se il punto issuingDistribution indica che è presente un CRLDistributionPoint e specifica un nome DistributionPoint, verificare che sia un URI di formato GeneralName o LDAP che corrisponda al nome fornito dal CRLDistributionPoint del certificato o dal nome dell'emittente del certificato. Se il nome DistributionPoint non è un GeneralName, la convalida CRL avrà esito negativo.

Nota: I nomi RelativeDistinguishedName non sono supportati e, se rilevati, non riusciranno a convalidare il CRL.

Politica di convalida percorso standard

La politica di convalida del percorso standard determina in che modo i tipi di politica CRL, OCSP e certificato interagiscono tra loro per determinare se una catena di certificati è valida. Il controllo della politica standard è conforme a RFC 5280.

La convalida del percorso utilizza i concetti seguenti:

- Un percorso di certificazione di lunghezza n , in cui il punto di attendibilità o il certificato root è il certificato 1 e EE è n .
- Una serie di identificativi di politica iniziali (ognuno dei quali comprende una sequenza di identificativi di elemento della politica), che identifica una o più politiche di certificato, ognuna delle quali è accettabile ai fini dell'elaborazione del percorso di certificazione o il valore speciale "any-policy". Attualmente questo è sempre impostato su "any-policy".

Nota: I sistemi IBM MQ for UNIX, Linux e Windows supportano solo gli ID politica creati dai sistemi IBM MQ for UNIX, Linux e Windows.

- Serie di politiche accettabile: una serie di identificatori della politica del certificato che comprende la politica o le politiche riconosciute dall'utente della chiave pubblica, insieme alle politiche ritenute equivalenti tramite l'associazione della politica. Il valore iniziale della serie di politiche accettabile è il valore speciale "any-policy".
- Strutture ad albero secondarie vincolate: una serie di nomi root che definiscono una serie di strutture ad albero secondarie in cui possono rientrare tutti i nomi oggetto nei certificati successivi nel percorso di certificazione. Il valore iniziale è "unbounded".
- Strutture ad albero secondarie escluse: una serie di nomi root che definiscono una serie di strutture ad albero secondarie in cui non può rientrare alcun nome oggetto nei certificati successivi nel percorso di certificazione. Il valore iniziale è "vuoto".
- Politica esplicita: un numero intero che indica se è richiesto un identificativo della politica esplicito. Il numero intero indica il primo certificato nel percorso in cui viene imposto questo requisito. Quando impostata, questa variabile può essere diminuita, ma non può essere aumentata. (Se un certificato nel percorso richiede identificativi di politica espliciti, un certificato successivo non può rimuovere questo requisito.) Il valore iniziale è $n+1$.
- Mappatura politica: un numero intero che indica se è consentita la mappatura della politica. Il numero intero indica l'ultimo certificato a cui è possibile applicare l'associazione normativa. Quando impostata, questa variabile può essere diminuita, ma non può essere aumentata. (Ciò significa che se un certificato nel percorso specifica che l'associazione della politica non è consentita, non può essere sovrascritto da un certificato successivo.) Il valore iniziale è $n+1$.

La convalida di una catena viene eseguita nel modo seguente (ma non necessariamente nel seguente ordine):

1. Le informazioni contenute nel seguente paragrafo sono congruenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in [“Politica di convalida del percorso di base” a pagina 16](#):

Verificare che il nome dell'emittente del certificato sia uguale al nome dell'oggetto nel certificato precedente e che non vi sia un nome dell'emittente vuoto in questo certificato o nel precedente nome dell'oggetto del certificato. Se nel percorso non esiste alcun certificato precedente e questo è il primo certificato nella concatenazione, verificare che il nome dell'emittente e del soggetto siano identici e che lo stato di attendibilità sia impostato per il certificato.¹⁷

Se il certificato non ha un nome oggetto, l'estensione del nome subjectAlt deve essere presente e critica.

2. Le informazioni contenute nel seguente paragrafo sono congruenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in [“Politica di convalida del percorso di base” a pagina 16](#):

Verificare che l'algoritmo di firma utilizzato per firmare effettivamente il certificato corrisponda all'algoritmo di firma indicato nel certificato, verificando che l'identificativo dell'algoritmo di firma dell'emittente nel certificato corrisponda all'identificativo dell'algoritmo nei dati di firma.

Se sono presenti l'ID issuersUniquedel certificato e l'ID subjectUniquedell'emittente, assicurarsi che corrispondano.

3. Le seguenti informazioni sono coerenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in [“Politica di convalida del percorso di base” a pagina 16](#):

Verificare che il certificato sia stato firmato dall'emittente, utilizzando la chiave pubblica del soggetto dal certificato precedente nel percorso per verificare la firma sul certificato. Se non esiste alcun certificato precedente e questo è il primo certificato, utilizzare la chiave pubblica del soggetto del certificato per verificarne la firma.

4. Le seguenti informazioni sono coerenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in [“Politica di convalida del percorso di base” a pagina 16](#):

Verificare che il certificato sia una versione nota di X509 , che gli ID univoci non siano presenti per i certificati della versione 1 e che le estensioni non siano presenti per i certificati della versione 1 e della versione 2.

5. Le seguenti informazioni sono coerenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in [“Politica di convalida del percorso di base” a pagina 16](#):

Verificare che il certificato non sia scaduto o non sia ancora stato attivato e che il suo periodo di validità sia valido¹⁸

6. Le seguenti informazioni sono coerenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in [“Politica di convalida del percorso di base” a pagina 16](#):

Assicurarsi che non vi siano estensioni critiche sconosciute o estensioni duplicate.

7. Le seguenti informazioni sono coerenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in [“Politica di convalida del percorso di base” a pagina 16](#):

Verificare che il certificato non sia stato revocato. Qui si applicano le seguenti operazioni:

- a. Se la connessione OCSP è abilitata e un indirizzo del risponditore è configurato o se il certificato ha un'estensione di accesso AuthorityInfovalida che specifica un formato HTTP GENERALNAME_uniformResource, lo stato di revoca del controllo ID con OCSP.

- i) I sistemi IBM MQ for UNIX e Windows consentono alla richiesta OCSP di essere firmata facoltativamente per i responder preconfigurati, ma ciò non ha alcun impatto sull'elaborazione della risposta OCSP.

- b. Se lo stato di revoca da 7a non è determinato, viene selezionato l'estensione CRLDistributionPoints per un elenco di ID X.500 DN GENERALNAME_directoryname e URI GENERALNAME_uniformResource. Se l'estensione non è presente, viene utilizzato il nome dell'emittente del certificato. Un database CRL (LDAP) viene quindi interrogato per i CRL. Se il certificato non è l'ultimo certificato o se l'ultimo certificato ha l'estensione del vincolo di base con l'indicatore "isCA" attivato, il database viene interrogato per ARL e CRL. Se la verifica CRL è abilitata e non è possibile eseguire query su alcun database CRL, il certificato viene considerato

¹⁷ Lo stato di attendibilità è un'impostazione amministrativa nel file di database delle chiavi. È possibile accedere e modificare lo stato di attendibilità di un particolare certificato firmatario in **strmqikm**. Selezionare il certificato richiesto dall'elenco dei firmatari e fare clic su **Visualizza / Modifica**. La casella di spunta **Imposta il certificato come root attendibile** nel pannello risultante indica lo stato di attendibilità. È anche possibile impostare lo stato di trust utilizzando **runmqckm** con l'indicatore **-trust** sul comando **-cert -modify**. Per ulteriori informazioni su questo comando, vedi [Gestione di chiavi e certificati](#).

¹⁸ Non ci sono controlli per garantire che la validità del soggetto sia entro i limiti della validità dell'emittente. Ciò non è richiesto e i certificati di alcune CA hanno dimostrato di non superare tale controllo.

come revocato. Attualmente, il formato del nome della directory X500 e i formati URI LDAP/ HTTP / FILE sono gli unici formati di nome supportati utilizzati per ricercare CRL e ARLs¹⁵.

Nota: I nomi RelativeDistinguishednon sono supportati.

8. Le seguenti informazioni sono coerenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in "Politica di convalida del percorso di base" a pagina 16:

Se l'estensione del nome subjectAlt è contrassegnata come critica, assicurarsi che i moduli del nome siano riconosciuti. I seguenti moduli di nomi generali sono attualmente riconosciuti:

- rfc822
- DNS
- directory
- URI
- Indirizzo IP (v4/v6)

9. Verificare che il nome del soggetto e l'estensione del nome subjectAlt(critico o non critico) siano congruenti con le variabili di stato delle strutture ad albero secondarie vincolate ed escluse.
10. Se l'OID EmailAddress è presente nel campo del nome oggetto come stringa IA5 e non esiste alcuna estensione del nome subjectAlt, l' EmailAddress deve essere congruente con la variabile di stato delle strutture ad albero secondarie vincolate ed escluse.
11. Verificare che le informazioni sulla politica siano congruenti con la serie di politiche iniziale :
- a. Se la variabile di stato della politica esplicita è minore o uguale al valore di sequenza numerica del certificato corrente, un identificativo della politica nel certificato si trova nella serie di politiche iniziale.
 - b. Se la variabile di associazione della politica è minore o uguale al valore di sequenza numerico del certificato corrente, l'identificativo della politica non può essere associato.
12. Assicurarsi che le informazioni sulla politica siano coerenti con la serie di politiche accettabile:
- a. Se l'estensione delle politiche del certificato è contrassegnata come critica¹⁹, l'intersezione dell'estensione delle politiche e la serie di politiche accettabili non è null.
 - b. Alla serie di politiche accettabile viene assegnata l'intersezione risultante come nuovo valore.
13. Verificare che l'intersezione tra la serie di politiche accettabile e la serie di politiche iniziale non sia null. Se la politica speciale di anyPolicy è presente, consentirla solo se non è stata inibita dall'estensione della politica inhibitAnyin questa posizione della catena.
14. Se è presente un'estensione della politica inhibitAnyassicurarsi che sia contrassegnata come Critica e, in tal caso, impostare lo stato della politica inhibitAnye la posizione della catena sul valore del numero intero dell'estensione, purché non sia maggiore del valore corrente. È il numero di certificati da consentire con una politica anyPolicy prima di disabilitare la politica anyPolicy .
15. Le seguenti operazioni vengono eseguite per tutti i certificati tranne l'ultima:
- a. Se l'estensione del nome issuerAlt è contrassegnata come critica, assicurarsi che i moduli del nome siano riconosciuti. I seguenti moduli di nomi generali sono attualmente riconosciuti:
 - rfc822
 - DNS
 - directory
 - URI
 - Indirizzo IP (v4/v6)
 - b. i) Se l'estensione BasicConstraints non è presente, il certificato è valido solo come certificato EE.
ii) Se l'estensione BasicConstraints è presente, assicurarsi che l'indicatore "isCA" sia true. Si noti che "isCA" è sempre controllato per garantire che sia true per essere parte della

¹⁹ Viene conservato come requisito legacy da RFC2459 (6.1 (e) (1))

creazione della catena stessa, tuttavia questo test specifico viene ancora eseguito. Se il campo pathLength è presente, verificare il numero di certificati fino a quando l'ultimo certificato non è maggiore del campo pathLength .

- c. Se l'estensione KeyUsage è critica, assicurarsi che l'indicatore di firma keyCertsia attivo e, se l'estensione BasicConstraints è presente, che l'indicatore "isCA" sia true²⁰.
 - d. Se un'estensione dei vincoli della politica è inclusa nel certificato, modificare le variabili di stato dell'associazione della politica e della politica esplicite nel modo seguente:
 - i. Se la politica requireExplicit è presente e ha valore r , la variabile di stato della politica esplicita è impostata sul valore minimo corrente e sulla somma di r e i (il certificato corrente nella sequenza).
 - ii. Se l'associazione inhibitPolicy è presente e ha valore q , la variabile di stato dell'associazione della politica è impostata sul minimo del suo valore corrente e sulla somma di q e i (il certificato corrente nella sequenza).
 - e. Se l'estensione policyMappings è presente (consultare 12 (b)), assicurarsi che non sia critica e, se l'associazione della politica è consentita, queste associazioni vengono utilizzate per l'associazione tra le politiche di questo certificato e le politiche del suo firmatario.
 - f. Se l'estensione nameConstraints è presente , assicurarsi che sia critica e che le strutture ad albero secondarie consentite ed escluse rispettino le seguenti regole prima di aggiornare lo stato della struttura ad albero secondaria della catena in conformità con l'algoritmo descritto nella sezione RFC 5280 6.1.4 parte (g):
 - i) Il campo minimo è impostato su zero.
 - ii) Il campo massimo non è presente.
 - iii) Vengono riconosciuti i moduli del nome campo di base. I seguenti moduli di nomi generali sono attualmente riconosciuti:
 - rfc822
 - DNS
 - directory
 - URI
 - Indirizzo IP (v4/v6)
16. L'estensione di utilizzo ExtendedKeynon è controllata da IBM MQ.
17. Le seguenti informazioni sono coerenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in [“Politica di convalida del percorso di base” a pagina 16](#):
- L'estensione ID AuthorityKeynon viene utilizzata per la convalida del percorso, ma viene utilizzata quando si crea la catena di certificati.
18. Le seguenti informazioni sono coerenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in [“Politica di convalida del percorso di base” a pagina 16](#):
- L'estensione ID SubjectKeynon è utilizzata per la convalida del percorso, ma viene utilizzata quando si crea la catena di certificati.
19. Le seguenti informazioni sono coerenti con la politica di convalida del percorso di base descritta in [“Politica di convalida del percorso di base” a pagina 16](#):
- L'estensione PrivateKeyUsagePeriod viene ignorata dal motore di convalida, poiché non è in grado di determinare quando la CA ha effettivamente firmato il certificato. L'estensione è sempre non critica e quindi può essere tranquillamente ignorata.

²⁰ Questo controllo è in realtà ridondante a causa del passo (b), ma il controllo è ancora effettuato.

Hardware di crittografia

Su sistemi UNIX, Linux e Windows , IBM MQ fornisce supporto per una varietà di hardware crittografico utilizzando l'interfaccia PKCS #11 . Su IBM i e z/OS, il sistema operativo fornisce il supporto hardware crittografico.

Per un elenco delle schede di crittografia attualmente supportate, consultare [Cryptography Card List for IBM MQ](#).

Su tutte le piattaforme, l'hardware crittografico viene utilizzato nella fase di handshake SSL e nella reimpostazione della chiave segreta.

Su IBM i, quando si utilizza DCM per creare o rinnovare i certificati, è possibile scegliere di memorizzare la chiave direttamente nel coprocessore o di utilizzare la chiave principale del coprocessore per codificare la chiave privata e memorizzarla in un file keystore speciale.

Su z/OS, quando si utilizza RACF per creare i certificati, è possibile scegliere di memorizzare la chiave utilizzando ICSF (Integrated Cryptographic Service Facility) per ottenere prestazioni migliori e una memorizzazione delle chiavi più sicura. Durante l'handshake SSL e le negoziazioni di chiavi segrete, viene utilizzata una crypto express card (se disponibile) per eseguire operazioni RSA. Una volta completato l'handshake e iniziato il flusso dei dati, i dati vengono decodificati nel CPACF e la scheda crypto express non viene utilizzata.

Sui sistemi UNIX, Linux e Windows , il supporto IBM MQ viene fornito anche per operazioni di cifratura simmetrica dell'hardware crittografico SSL. Quando si utilizzano le operazioni di cifratura simmetrica dell'hardware crittografico SSL, i dati inviati attraverso una connessione SSL o TLS vengono codificati / decodificati dal prodotto hardware crittografico.

Sul gestore code, questo è attivato impostando l'attributo del gestore code SSLCryptoHardware in modo appropriato (consultare [ALTER QMGR](#) e [Modifica gestore code](#)). Sul client Websphere MQ MQI, vengono fornite variabili equivalenti (consultare [Stanza SSL del file di configurazione del client](#)). L'impostazione predefinita è off.

Se questo attributo è attivato, IBM MQ tenta di utilizzare le operazioni di cifratura simmetrica se il prodotto hardware di crittografia le supporta o meno per l'algoritmo di crittografia specificato nella CipherSpec corrente. Se il prodotto hardware di crittografia non fornisce questo supporto, IBM MQ esegue la crittografia e la decrittografia dei dati stessi e non viene riportato alcun errore. Se il prodotto hardware di crittografia supporta le operazioni di crittografia simmetrica per l'algoritmo di crittografia specificato nella CipherSpec corrente, questa funzione viene attivata e il prodotto hardware di crittografia esegue la crittografia e la decrittografia dei dati inviati.

In una situazione di basso utilizzo del processore è spesso più veloce eseguire la crittografia / decrittografia nel software, piuttosto che copiare i dati sulla carta, crittografarli / decrittografarli e copiarli di nuovo nel software del protocollo SSL. Le operazioni di cifratura simmetrica hardware diventano più utili quando l'utilizzo del processore è elevato.

Su z/OS con hardware crittografico, viene fornito il supporto per operazioni di cifratura simmetriche. Ciò significa che i dati dell'utente vengono codificati e decodificati dall'hardware se l'hardware dispone di questa funzionalità per la CipherSpec scelta ed è configurato per supportare la codifica e la decodifica dei dati.

Su IBM i, l'hardware di crittografia non viene utilizzato per la crittografia e la decrittografia dei dati dell'utente, anche se l'hardware ha la capacità di eseguire tale crittografia per l'algoritmo di crittografia specificato nella CipherSpec corrente.

Regole IBM MQ per i valori SSLPEER

L'attributo SSLPEER viene utilizzato per controllare il DN (Distinguished Name) del certificato dal gestore code peer o dal client all'altra estremità di un canale IBM MQ . IBM MQ utilizza determinate regole quando confronta questi valori



Attenzione: Gli unici valori peer consentiti per l'utilizzo in un filtro SSLPEER sono quelli mostrati nella tabella in [DN \(Distinguished Names\)](#).

Quando i valori SSLPEER vengono confrontati con i DN, le regole per la specifica e la corrispondenza dei valori degli attributi sono le seguenti:

1. È possibile utilizzare una virgola o un punto e virgola come separatore.
2. Gli spazi prima o dopo il separatore vengono ignorati. Ad esempio:

```
CN=John Smith, O=IBM ,OU=Test , C=GB
```

3. I valori dei tipi di attributo SERIALNUMBER, MAIL, E, UID OR USERID, CN, T, OU, DC, O, STREET, L, ST, SP, S, PC, C, UNSTRUCTUREDNAME, UNSTRUCTUREDADDRESS, DNQ sono stringhe di testo che generalmente includono solo quanto segue:
 - Caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli da A a Z e da a a z
 - Caratteri numerici da 0 a 9
 - Il carattere spazio
 - Caratteri , . ; ' " () / -

Per evitare problemi di conversione tra diverse piattaforme, non utilizzare altri caratteri in un valore di attributo. I tipi di attributo, ad esempio CN, devono essere in maiuscolo.
4. Le stringhe contenenti gli stessi caratteri alfabetici corrispondono indipendentemente dal maiuscolo / minuscolo.
5. Non sono consentiti spazi tra il tipo di attributo e il carattere = .
6. Facoltativamente, è possibile racchiudere i valori degli attributi tra virgolette, ad esempio CN="John Smith". Le virgolette vengono scartate durante la corrispondenza dei valori.
7. Gli spazi alle due estremità della stringa vengono ignorati a meno che la stringa non sia racchiusa tra virgolette.
8. I caratteri di separazione degli attributi virgola e punto e virgola sono considerati parte della stringa quando sono racchiusi tra virgolette doppie o quando un carattere di escape barra roversata (\) li precede.
9. I nomi dei tipi di attributo, ad esempio CN o OU, sono considerati parte della stringa quando sono racchiusi tra virgolette doppie.
10. Qualsiasi tipo di attributo ST, SP e S può essere utilizzato per il nome dello stato o della provincia.
11. Qualsiasi valore di attributo può avere un asterisco (*) come un carattere corrispondente al modello all'inizio, alla fine o in entrambe le posizioni. Il carattere asterisco sostituisce qualsiasi numero di caratteri all'inizio o alla fine della stringa da mettere in corrispondenza. Questo carattere consente alla specifica del valore SSLPEER di corrispondere a un intervallo di DN (Distinguished Name). Ad esempio, OU=IBM* corrisponde a ciascuna unità organizzativa che inizia con IBM, come IBM Corporation.

Il carattere asterisco può essere anche un carattere valido in un DN (Distinguished Name). Per ottenere una corrispondenza esatta con un asterisco all'inizio o alla fine della stringa, il carattere di escape della barra rovesciata (\) deve precedere l'asterisco: *. Gli asterischi al centro della stringa vengono considerati come parte della stringa e non richiedono il carattere di escape barra roversata.
12. Il DN può contenere più attributi OU e più attributi DC.
13. Quando vengono specificati più attributi OU, tutti devono esistere e devono essere in ordine gerarchico decrescente. Ad esempio, consultare [DEFINE CHANNEL](#).
14. Un DN soggetto certificato digitale può inoltre contenere più attributi dello stesso tipo diversi da OU o DC, ma solo se il valore SSLPEER non filtra in base al tipo di attributo ripetuto. Ad esempio, considerare un certificato con il seguente DN oggetto:

```
CN=First, CN=Second, O=IBM, C=US
```

Un valore SSLPEER di O=IBM, C=US non filtra in base a CN, quindi corrisponde a questo certificato e consente la connessione. Un valore SSLPEER di CN=First, O=IBM, C=US non corrisponde a

questo certificato perché il certificato contiene più attributi CN. Non è possibile associare più valori CN.

Informazioni correlate

[Nomi distinti](#)

[Record di autenticazione di canale](#)

[Associazione di un DN \(Distinguished Name\) SSL o TLS a un ID utente MCAUSER](#)

GSKit: algoritmi di firma del certificato digitale conformi a FIPS 140-2

L'elenco di algoritmi di firma del certificato digitale in GSKit conformi a FIPS 140-2

- RSA con SHA-1
- RSA con SHA-224
- RSA con SHA-256
- RSA con SHA-384
- RSA con SHA-512
- DSA con SHA-1
- ECDSA con SHA-1
- ECDSA con SHA-224
- ECDSA con SHA-256
- ECDSA con SHA-384
- ECDSA con SHA-512
- Curva P-192
- Curva P-224
- Curva P-256
- Curva P-384
- Curva P-521
- Curva K-163
- Curva K-233
- Curva K-283
- Curva K-409
- Curva K-571
- Curva B-163
- Curva B-233
- Curva B-283
- Curva B-409
- Curva B-571

Informazioni correlate

[Certificati digitali e compatibilità CipherSpec in IBM MQ](#)

Codici di ritorno GSKit utilizzati nei AMS messaggi

Questo argomento descrive i codici di ritorno IBM Global Security Kit (GSKit) visualizzati in alcuni messaggi Advanced Message Security (AMS).

Se si riceve un codice di ritorno numerico generato da GSKit, fare riferimento alla seguente tabella per determinare il codice del messaggio o la spiegazione.

Tabella 1. Messaggi di errore GSKit ordinati per codice di ritorno decimale

Codice di ritorno decimale	Codice messaggio	Spiegazione
0	GSS_S_MINOR_OK	Ok. Non c'è un errore.
0	GSS_S_MINOR_SUCCESS	Ok. Non c'è un errore
1	GSS_S_MINOR_MEMORY_ALLOCATION_FAILURE	Si è verificato un errore di allocazione della memoria a scopo generico.
1	GSS_S_MINOR_ARCHIVIAZIONE_INSUFFICIENTE	Si è verificato un errore di allocazione della memoria a scopo generico.
2	GSS_MINOR_NOT_MECHANISM_NAME	Il nome non è un nome meccanismo.
3	GSS_S_MINOR_INVALID_NAME	Il nome fornito non è valido.
4	ERRORE GSS_S_MINOR_GSK_ERROR	GSKit ha restituito un errore.
5	GSS_S_MINOR_NO_MORE_NAME	Non ci sono più nomi da analizzare dall'oggetto nome.
6	GSS_S_MINOR_MEMBRO_NON_TROVATO	È stato fatto riferimento ad un oggetto da una serie, ma non è possibile trovare l'oggetto richiesto.
7	ALGORITMO GSS_S_MINOR_BAD_QUALITY_OF_PROTECTION E_XX_ENCODE_CASE_CAPS_LOCK_OFF	L'algoritmo QoS (Quality of Protection) è errato.
8	ALGORITMO GSS_S_MINOR_BAD_QUALITY_OF_SIGNING_	L'algoritmo Qualità della firma non è valido.
9	ALGORITMO GSS_S_MINOR_BAD_DIGEST_ENCRYPTION_	L'algoritmo di crittografia digest è errato.
10	GSS_S_MINOR_BAD_INPUT	Uno o più parametri di input richiesti sono NULL.
11	GSS_S_MINOR_HANDLE_INVALID	L'handle dell'oggetto non è valido.
12	GSS_MINOR_NO_PRIVKEY_IN_KEYRING	Non esiste alcuna voce con una chiave privata nel database.
12	GSS_S_MINOR_NO_PRIVKEY_IN_DB	Non esiste alcuna voce con una chiave privata nel database.
13	GSS_S_MINOR_BAD_KEYRING_TYPE	Il tipo di voce database non è corretto.
14	GSS_S_MINOR_KEYRING_ACCESS_EXCEPTION	Si è verificata un'eccezione nell'accedere al database. Ulteriori informazioni: assicurarsi che tutte le librerie GSKit siano accessibili e non siano danneggiate. Inoltre, su HP-UX, verificare che SHLIB_PATH sia abilitato correttamente per il programma.
15	GSS_S_MINOR_API_NOT_SUPPORTED	L'API (Application Interface) non è supportato.

Tabella 1. Messaggi di errore GSKit ordinati per codice di ritorno decimale (Continua)

Codice di ritorno decimale	Codice messaggio	Spiegazione
16	GSS_S_MINOR_CREDENTIAL_STILL_EXISTS	La credenziale esiste ancora.
17	GSS_S_MINOR_ENV_STILL_EXISTS	L'ambiente esiste ancora.
18	GSS_S_MINOR_EXPIRED_CREDENTIAL	La credenziale è scaduta.
19	GSS_S_MINOR_NO_SIGNER	Nessun firmatario è disponibile per la credenziale specificata.
20	GSS_S_MINOR_PIDU_HAD_INVALID_CONTENT_TYPE	La PIDU (Protected Independent Data Unit) ha un tipo di contenuto non valido.
21	ALGORITMO DI CODIFICA GSS_S_MINOR_PIDU_HAD_INVALID_CONTENT_	La PIDU (protected independent data unit) ha un algoritmo di codifica del contenuto non valido.
22	GSS_S_MINOR_BLOB_GIÀ_ESISTE	Il blob esiste già.
23	GSS_S_MINOR_INVALID_MECH	Un identificativo oggetto del tipo di meccanismo non è sintatticamente valido.
24	GSS_S_MINOR_MECH_NON_SUPPORTATO	Il tipo di meccanismo indicato non è supportato in questa implementazione.
25	GSS_S_MINOR_STATIC_OID	Si è tentato di liberare un OID (object identifier) che è statico e non può essere liberato.
26	GSS_S_MINOR_PIDU_INVALID_SESSION_KEY	La PIDU (protected independent data unit) ha una chiave di sessione che non può essere utilizzata per decodificare i dati.
27	GSS_S_MINOR_PIDU_RECIPIENT_INFO_INVALID	La PIDU (protected independent data unit) fa riferimento a un certificato che non può essere utilizzato per decodificare la chiave di sessione.
28	GSS_S_MINOR_PIDU_HAS_UNSUPPORTED_ALGORITMO DIGESTIONE	La PIDU (protected independent data unit) ha un algoritmo digest non supportato.
29	CODIFICA GSS_S_MINOR_PIDU_HAS_UNSUPPORTED_DIGEST_	La PIDU (protected independent data unit) ha un algoritmo di crittografia digest non supportato.
30	GSS_S_MINOR_SIGNING_NOT_ALLOWED_BY_ENV	L'ambiente non è impostato per eseguire un'operazione di firma. Ulteriori informazioni: i bit di utilizzo chiave nel certificato potrebbero non consentire l'operazione specificata.
31	GSS_S_MINOR_ENCRYPTION_NOT_ALLOWED_BY_ENV	L'ambiente non è configurato per eseguire un'operazione di cifratura. Ulteriori informazioni: i bit di utilizzo chiave nel certificato potrebbero non consentire l'operazione specificata.

Tabella 1. Messaggi di errore GSKit ordinati per codice di ritorno decimale (Continua)

Codice di ritorno decimale	Codice messaggio	Spiegazione
32	GSS_S_MINOR_NO_VALID_TARGET_NAMES_IN_DATABASE	Nessuno dei nomi specificati è stato trovato nel database.
33	GSS_S_MINOR_NO_VALID_SIGNERS	Non è stato possibile convalidare alcun firmatario durante l'annullamento della protezione di una PIDU (protected independent data unit) firmata.
34	GSS_S_MINOR_MULTIPLE_SIGNERS	Ci sono più firmatari nella PIDU (protected independent data unit) firmata; tuttavia, viene restituito solo il primo.
35	SEQUENZA_ERRORE_GSS_MINORE	Il multi - buffer è stato richiamato fuori ordine (ad esempio, end_unprotect viene richiamato dopo start_protect).
36	GSS_S_MINOR_INVALID_NAMETYPE	L'argomento nametype fornito non è valido.
280	GSS_S_MINOR_FAILURE	Si è verificato un errore interno generale.
38	OID_SECONDARIO_GSS	L'identificativo oggetto fornito non è sintatticamente valido.
39	GSS_S_MINOR_INVALID_CREDENTIAL	La credenziale non è valida.
40	GSS_S_MINOR_INVALID_ENVIRONMENT	L'ambiente non è valido.
41	GSS_S_MINOR_VERIFY_NOT_ALLOWED_BY_ENV	L'ambiente non è impostato per verificare l'operazione. L'ambiente non è impostato per verificare l'operazione. Ulteriori informazioni: i bit di utilizzo chiave nel certificato potrebbero non consentire l'operazione specificata.
42	GSS_S_MINOR_DECRYPTION_NOT_ALLOWED_BY_ENV	L'ambiente non è impostato per eseguire un'operazione di decodifica. Ulteriori informazioni: i bit di utilizzo chiave nel certificato potrebbero non consentire l'operazione specificata.
43	GSS_MINOR_UNABLE_TO_DECRYPT_PIDU	La PIDU (protected independent data unit) non può essere decodificata. Ulteriori informazioni: assicurarsi che l'attributo esteso dei destinatari nella coda protetta dalla privacy includa il DN del certificato del destinatario effettivo del messaggio. Inoltre, verificare che la chiave pubblica del mittente per il DN destinatario corrisponda alla chiave privata nel keystore del destinatario.

Tabella 1. Messaggi di errore GSKit ordinati per codice di ritorno decimale (Continua)

Codice di ritorno decimale	Codice messaggio	Spiegazione
44	GSS_S_MINOR_INVALID_PKCS7_MESSAGE	È stato ricevuto un messaggio PKCS7 non valido.
45	GSS_S_MINOR_USAGE_VALIDATION_FAILED	L'applicazione non è stata creata con il livello corretto di GSKit/ACME o non può utilizzare l'interfaccia API ACME.
46	ERRORE_DIGEST_SECONARIO_GSS	Si è verificato un errore durante il digest del messaggio e il messaggio è probabilmente danneggiato.
47	GSS_S_MINOR_ENCRYPTION_ERROR	Si è verificato un errore durante la codifica dei dati e il messaggio è probabilmente danneggiato.
48	GSS_S_MINOR_DECRYPTION_ERROR	Si è verificato un errore durante la decodifica dei dati e il messaggio è probabilmente danneggiato.
49	GSS_S_MINOR_ACCELERATORE_NON_SUPPORTATO	La scheda specificata non è supportata o non è stata installata correttamente.
50	GSS_S_MINOR_PKCS11_TOKEN_NOTPRESENT	Impossibile trovare il token PKCS #11 .
51	GSS_S_MINOR_PKCS11_TOKEN__LABEL_MISMATCH	L'etichetta token PKCS #11 non è stata immessa correttamente.
52	GSS_S_MINOR_PKCS11_TOKEN_INVALID_PIN	Il PIN utente immesso per il token PKCS #11 non è valido.
53	GSS_S_MINOR_PKCS11_LIBRARY_NOT_LOADED	Il sistema non ha potuto caricare la libreria PKCS #11 .
54	ERRORE_DECODING_GSS_S_MINOR_	Si è verificato un errore durante la decodifica Base 64 o ASN.1 per il certificato o il DN (distinguished name).
55	ERRORE_SIGN_MINORE_GSS	Si è verificato un errore durante il processo di firma.
56	ERRORE_VERIF_GSS_S_MINOR_	Si è verificato un errore durante il processo di verifica della firma.
57	GSS_S_MINOR_RECIPIENT_CERT_NOT_FOUND	L'applicazione non è riuscita a individuare il certificato del destinatario.
58	GSS_S_MINOR_CERT_HpAS_NO_PRIVATE_KEY	Il certificato non dispone di una chiave di codifica privata.
59	GSS_S_MINOR_CERT_HAS_BAD_VALIDITY_DATE	La data di validità del certificato non è corretta.
60	GSS_S_MINOR_BAD_CERTIFICATE	Il certificato non è valido.

Tabella 1. Messaggi di errore GSKit ordinati per codice di ritorno decimale (Continua)

Codice di ritorno decimale	Codice messaggio	Spiegazione
61	GSS_S_MINOR_FIPS_NON_SUPPORTATO	La modalità FIPS non è supportata in questa versione.
62	GSS_S_MINOR_SIGNER_CERT_BAD	Il certificato firmatario non è attendibile.
63	GSS_S_MINOR_SIGNER_CERT_BAD_DATE	Il certificato del firmatario ha una data di validità non valida.

Migrazione con AltGSKit da IBM MQ V7.0.1 a IBM MQ V7.1

Eseguire questa attività solo se si sta eseguendo la migrazione da IBM MQ V7.0.1 utilizzando l'impostazione di configurazione AltGSKit per caricare un GSKit alternativo. Il GSKit alternativo utilizzato da IBM MQ V7.0.1 con l'impostazione AltGSKit è separato dal GSKit utilizzato da IBM MQ V7.1; a ciascun GSKit non influiscono sull'altro. Ciò è dovuto al fatto che IBM MQ V7.1 utilizza una copia locale privata di GSKit nella propria directory di installazione e non supporta l'uso di un GSKit alternativo.

Panoramica della procedura di migrazione principale per AltGSKit

Durante la migrazione da IBM MQ V7.0.1 utilizzando AltGSKit a IBM MQ V7.1, è necessario eseguire diverse attività per consentire al nuovo GSKit di funzionare correttamente. I passi principali da considerare durante la migrazione:

1. Assicurarsi che nessuna applicazione richieda l'utilizzo del GSKit alternativo attualmente installato prima di avviare la rimozione.
2. Rimuovere l'impostazione AltGSKit dalla sezione SSL di ciascun gestore code e file di configurazione client.
3. Riavviare ogni applicazione client MQI che utilizza il GSKit alternativo per garantire che nessuna applicazione client abbia il GSKit alternativo caricato.
4. Immettere REFRESH SECURITY TYPE (SSL) su ogni gestore code che utilizza il GSKit alternativo per garantire che nessun gestore code abbia il GSKit alternativo caricato.
5. Disinstallare il GSKit alternativo in base alle istruzioni specifiche della piattaforma descritte in questo argomento.
6. Installare il GSKit alternativo secondo le istruzioni specifiche della piattaforma a cui si fa riferimento in questo argomento.

Rimozione dell'impostazione AltGSKit

Prima di poter disinstallare il GSKit alternativo, l'impostazione AltGSKit deve essere rimossa dalla stanza SSL di ciascun gestore code e file di configurazione client.

Per visualizzare il contenuto e per ulteriori informazioni sui file di configurazione del gestore code, consultare [File di configurazione del gestore code, qm.ini](#)

Per informazioni sulla stanza SSL del file di configurazione client, consultare [Stanza SSL del file di configurazione client](#).

Una volta modificato il file di configurazione:

1. Riavviare ogni applicazione client MQI che utilizza il GSKit alternativo per garantire che nessuna applicazione client abbia il GSKit alternativo caricato.

2. Immettere REFRESH SECURITY TYPE (SSL) su ogni gestore code che utilizza il GSKit alternativo per garantire che nessun gestore code abbia il GSKit alternativo caricato.

Disinstallazione di GSKit

Qui descriviamo le istruzioni specifiche della piattaforma per disinstallare il GSKit alternativo:

- [“Disinstallazione di GSKit V8 su Windows” a pagina 32](#)
- [“Disinstallazione di GSKit V8 su Linux” a pagina 32](#)
- [“Disinstallazione di GSKit V8 su AIX” a pagina 32](#)
- [“Disinstallazione di GSKit V8 su HP-UX” a pagina 33](#)
- [“Disinstallazione di GSKit V8 su Solaris” a pagina 33](#)

Disinstallazione di GSKit V8 su Windows

È possibile disinstallare GSKit Versione 8 in modo interattivo utilizzando Installazione applicazioni nel Pannello di controllo di Windows . È possibile disinstallare GSKit Versione 8 in modalità non presidiata utilizzando il programma di utilità Windows Installer **msiexec** o il file di installazione di GSKit. Se si desidera utilizzare un'interfaccia accessibile per disinstallare GSKit Versione 8, utilizzare uno dei metodi di disinstallazione non presidiata.

Procedura

- Per disinstallare GSKit V8 utilizzando **msiexec**:

1. Emettere il comando

```
msiexec /x PackageName
```

PackageName è uno dei valori GSKit8 SSL 32-bit, GSKit8 Crypt 32-bit, GSKit8 SSL 64-bit o GSKit8 Crypt 64-bit.

2. Ripetere l'operazione per ciascun package da disinstallare.

Disinstallazione di GSKit V8 su Linux

È possibile disinstallare GSKit V8 utilizzando il comando **rpm** .

Procedura

Disinstallare GSKit v8 utilizzando il seguente comando:

```
rpm -ev gskssl32-8.0.X.Y gskcrypt32-8.0.X.Y
```

X.Y rappresenta il numero di versione di GSKit installato.

Su piattaforme Linux a 64 bit, eseguire il seguente comando aggiuntivo:

```
rpm -ev gskssl64-8.0.X.Y gskcrypt64-8.0.X.Y
```

Disinstallazione di GSKit V8 su AIX

È possibile disinstallare GSKit V8 utilizzando il comando **installp** .

Procedura

Disinstallare GSKit V8 utilizzando il seguente comando:


```
installp -u -g -V2 gskcrypt32.ppc.rte gskssl32.ppc.rte gskcrypt64.ppc.rte gskssl64.ppc.rte
```

Disinstallazione di GSKit V8 su HP-UX

È possibile disinstallare GSKit Versione 8 utilizzando il comando **swremove** .

Procedura

Disinstallare GSKit V8 utilizzando il seguente comando:

```
swremove gskcrypt32 gskssl32 gskcrypt64 gskssl64
```

Disinstallazione di GSKit V8 su Solaris

È possibile disinstallare GSKit V8 utilizzando il comando **pkgrm** .

Procedura

Disinstallare GSKit V8 utilizzando il seguente comando:

```
pkgrm gsk8ssl32 gsk8cry32 gsk8ssl64 gsk8cry64
```

Installazione di GSKit su IBM MQ V 7.1

Su IBM MQ V7.1 per Windows, GSKit viene installato automaticamente.

Per installare GSKit su IBM MQ V 7.1 in Linux e Piattaforme UNIX, fare riferimento alle istruzioni descritte nei seguenti argomenti:

- [Componenti IBM MQ per sistemi Linux](#) .
- [Componenti IBM MQ per sistemi HP-UX](#) .
- [Componenti IBM MQ per sistemi AIX](#) .
- [Componenti IBM MQ per sistemi Solaris](#) .

Mancate corrispondenze CipherSpec

Entrambe le estremità di un canale SSL IBM MQ devono utilizzare lo stesso CipherSpec. Le mancate corrispondenze possono essere rilevate durante l'handshake SSL o durante l'avvio del canale.

Un CipherSpec identifica la combinazione dell'algoritmo di crittografia e della funzione hash. Entrambe le estremità di un canale IBM MQ SSL devono utilizzare lo stesso CipherSpec, sebbene possano specificare tale CipherSpec in un modo diverso. Le mancate corrispondenze possono essere rilevate in due fasi:

Durante l'handshake SSL

L'handshake SSL ha esito negativo quando la CipherSpec specificata dal client SSL non è accettabile per il supporto SSL all'estremità del server SSL della connessione. Un errore CipherSpec durante l'handshake SSL si verifica quando il client SSL propone una CipherSpec non supportata dal provisioning SSL sul server SSL. Ad esempio, quando un client SSL in esecuzione su AIX propone DES_SHA_EXPORT1024 CipherSpec a un server SSL in esecuzione su IBM i.

Durante l'avvio del canale

L'avvio del canale non riesce quando si verifica una mancata corrispondenza tra CipherSpec definita per l'estremità di risposta del canale e CipherSpec definita per l'estremità di chiamata del canale. L'avvio del canale ha esito negativo anche quando solo un'estremità del canale definisce un CipherSpec.

Per ulteriori informazioni, consultare [Specifica di CipherSpec CipherSpecs](#) .

Nota: Se vengono utilizzati i certificati del server globale, è possibile rilevare una mancata corrispondenza durante l'avvio del canale anche se i CipherSpecs specificati in entrambe le definizioni del canale corrispondono.

I certificati server globali sono un tipo speciale di certificati che richiedono che venga stabilito un livello minimo di cifratura su tutti i link di comunicazioni con cui vengono utilizzati. Se la CipherSpec richiesta dalla configurazione del canale IBM MQ non soddisfa questo requisito, la CipherSpec viene rinegoziata durante l'handshake SSL. Viene rilevato un errore durante l'avvio del canale IBM MQ poiché CipherSpec non corrisponde più a quella specificata nel canale.

In questo caso, modificare CipherSpec su entrambi i lati del canale in uno che soddisfi i requisiti del certificato server globale. Per stabilire se un certificato che è stato emesso per l'utente è un certificato server globale, contattare l'autorità di certificazione che ha emesso tale certificato.

I server SSL non rilevano mancate corrispondenze quando un canale client SSL su sistemi UNIX, Linux o Windows specifica la CipherSpec DES_SHA_EXPORT1024 CipherSpec il corrispondente canale server SSL su sistemi UNIX, Linux o Windows utilizza la CipherSpec DES_SHA_EXPORT CipherSpec. In questo caso, il canale viene eseguito normalmente.

Errori di autenticazione

Esistono diversi motivi comuni per gli errori di autenticazione durante l'handshake SSL.

Questi motivi includono, ma non sono limitati a, quelli nel seguente elenco:

È stato trovato un certificato in un elenco di revoca del certificato o in un elenco di revoca dell'autorità

È possibile controllare i certificati rispetto agli elenchi di revoca pubblicati dalle autorità di certificazione.

Una CA (Certificate Authority) può revocare un certificato che non è più attendibile pubblicandolo in un CRL (Certificate Revocation List) o in un ARL (Authority Revocation List). Per ulteriori informazioni, consultare [Gestione dei certificati revocati](#).

Un risponditore OCSP ha identificato un certificato come Revocato o Sconosciuto

È possibile controllare i certificati utilizzando OCSP. Un responder OCSP può restituire una risposta Revocata, che indica che un certificato non è più valido o Sconosciuto, che indica che non dispone di dati di revoca per tale certificato. Per ulteriori informazioni, consultare [Gestione dei certificati revocati](#).

Un certificato è scaduto o non è ancora attivo

Ogni certificato digitale ha una data a partire dalla quale è valido e una data dopo la quale non è più valido, quindi un tentativo di autenticazione con un certificato che è al di fuori della sua durata non riesce.

Un certificato è danneggiato

Se le informazioni in un certificato digitale sono incomplete o danneggiate, l'autenticazione non riesce.

Un certificato non è supportato

Se il certificato è in un formato non supportato, l'autenticazione ha esito negativo, anche se il certificato è ancora nella sua durata.

Il client SSL non ha un certificato

Il server SSL convalida sempre il certificato client se ne viene inviato uno. Se il client SSL non invia un certificato, l'autenticazione non riesce se è definita la fine del canale che funge da server SSL:

- Con il parametro SSLAUTH impostato su REQUIRED o
- Con un valore del valore del parametro SSLPEER

Non esiste alcun certificato root CA corrispondente o la catena di certificati non è completa

Ogni certificato digitale viene emesso da una CA (Certificate Authority), che fornisce anche un certificato root che contiene la chiave pubblica per la CA. I certificati root sono firmati dalla CA emittente. Se il repository delle chiavi sul computer che sta eseguendo l'autenticazione non contiene un certificato root valido per la CA che ha emesso il certificato utente in entrata, l'autenticazione non riesce.

L'autenticazione spesso implica una catena di certificati attendibili. La firma digitale su un certificato utente viene verificata con la chiave pubblica dal certificato per la CA emittente. Se il certificato CA è un certificato root, il processo di verifica è completo. Se il certificato AC è stato emesso da una AC intermedia, la firma digitale sul certificato AC intermedio deve essere essa stessa verificata. Questo processo continua lungo una serie di certificati CA finché non viene raggiunto un certificato root. In questi casi, tutti i certificati della catena devono essere verificati correttamente. Se il repository delle chiavi sul computer che sta eseguendo l'autenticazione non contiene un certificato root valido per la CA che ha emesso il certificato root in entrata, l'autenticazione non riesce.

Tuttavia, alcune implementazioni SSL come GSKit, DCM e RACF convalidano i certificati finché è presente l'ancoraggio di trust (ROOT CA), con alcune delle CA intermedie non presenti nel concatenamento di trust. Pertanto, è importante garantire che l'archivio certificati lato server contenga la catena di attendibilità completa. Inoltre, la tecnica di rimozione selettiva dei certificati del firmatario (CA) non deve essere utilizzata per controllare la connessione al gestore code.

Per ulteriori informazioni, vedi [Come funzionano le catene di certificati](#).

Per ulteriori informazioni sui termini utilizzati in questo argomento, consultare:

- [Concetti SSL \(Secure Sockets Layer\) e TLS \(Transport Layer Security\)](#)
- [Certificati digitali](#)

Riferimento monitoraggio

Utilizzare le informazioni di riferimento in questa sezione per monitorare IBM MQ.

- [“Tipi di dati della struttura” a pagina 35](#)
- [“Attributi oggetto per i dati evento” a pagina 60](#)

Informazioni correlate

[Monitoraggio e prestazioni](#)

Tipi di dati della struttura

Utilizzare questo argomento per comprendere i tipi di dati della struttura utilizzati nei dati del messaggio generati dalle tecniche di monitoraggio IBM MQ .

I seguenti argomenti descrivono in un formato indipendente dalla lingua i tipi di dati della struttura utilizzati nei dati del messaggio di monitoraggio. Le dichiarazioni sono riportate nei seguenti linguaggi di programmazione:

- C
- COBOL
- PL/I
- RPG (ILE) (solo IBM i)
- Assembler S/390 (solo z/OS)
- Visual Basic (solo piattaforme Windows)
- [“MQCFBS - Parametro stringa byte” a pagina 36](#)
- [“MQCFGR - parametro gruppo” a pagina 38](#)
- [“Intestazione MQCFH - PCF” a pagina 40](#)
- [“MQCFIL - Parametro elenco numeri interi” a pagina 43](#)
- [“MQCFIL64 - parametro di elenco di numeri interi a 64 bit” a pagina 45](#)
- [“MQCFIN - Parametro intero” a pagina 47](#)
- [“MQCFIN64 - parametro numero intero a 64 bit” a pagina 49](#)
- [“MQCFSL - Parametro elenco stringhe” a pagina 51](#)
- [“MQCFST - Parametro stringa” a pagina 53](#)

- [“MQEPH - Intestazione PCF integrata” a pagina 56](#)

MQCFBS - Parametro stringa byte

Utilizzare questa pagina per visualizzare la struttura di un parametro MQCFBS e le dichiarazioni per i seguenti linguaggi di programmazione: C, COBOL, PL/I, RPG/ILE e l'assembler S/390

La struttura MQCFBS descrive un parametro di stringa di byte. Di seguito i collegamenti alle dichiarazioni è riportata una descrizione dei campi che costituiscono la struttura MQCFBS:

- [linguaggio C](#)
- [Linguaggio COBOL](#)
- [Lingua PL/I \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio RPG/ILE \(solo IBM i \)](#)
- [S/390 linguaggio assembler \(solo z/OS \)](#)

Type

Descrizione:	Indica che la struttura è una struttura MQCFBS che descrive un parametro di stringa di byte.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	MQCFT_BYTE_STRING Struttura che definisce una stringa di byte.

StrucLength

Descrizione:	Questa è la lunghezza in byte della struttura MQCFBS, inclusa la stringa di lunghezza variabile alla fine della struttura (il campo <i>String</i>).
Tipo di dati:	MQLONG.

Parameter

Descrizione:	Identifica il parametro con un valore contenuto nella struttura.
Tipo di dati:	MQLONG.

StringLength

Descrizione:	Questa è la lunghezza in byte dei dati nel campo <i>String</i> ed è uguale o superiore a zero.
Tipo di dati:	MQLONG.

String

Descrizione:	Questo è il valore del parametro identificato dal campo <i>Parameter</i> . La stringa è una stringa di byte e quindi non è soggetta alla conversione della serie di caratteri quando viene inviata tra sistemi differenti. Nota: Un byte null nella stringa viene considerato come dati normali e non agisce come delimitatore per la stringa.
Tipo di dati:	MQBYTE x <i>StringLength</i> .

Dichiarazione lingua C

```
struct tagMQCFBS {
    MQLONG  Type;           /* Structure type */
    MQLONG  StrucLength;    /* Structure length */
    MQLONG  Parameter;      /* Parameter identifier */
    MQLONG  StringLength;   /* Length of string */
    MQBYTE  String[1];      /* String value -- first character */
} MQCFBS;
```

Dichiarazione del linguaggio COBOL

```
**      MQCFBS structure
10 MQCFBS.
**      Structure type
15 MQCFBS-TYPE          PIC S9(9) BINARY.
**      Structure length
15 MQCFBS-STRUCLNGTH    PIC S9(9) BINARY.
**      Parameter identifier
15 MQCFBS-PARAMETER     PIC S9(9) BINARY.
**      Length of string
15 MQCFBS-STRINGLENGTH PIC S9(9) BINARY.
```

Dichiarazione del linguaggio PL/I (solo z/OS)

```
dcl
1 MQCFBS based,
3 Type          fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength    fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter      fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 StringLength   fixed bin(31); /* Length of string */
```

Dichiarazione lingua RPG/ILE (solo IBM i)

```
D*..1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..
D* MQCFBS Structure
D*
D* Structure type
D  BSTYP              1          4I 0 INZ(9)
D* Structure length
D  BSLEN              5          8I 0 INZ(16)
D* Parameter identifier
D  BSPRM              9         12I 0 INZ(0)
D* Length of string
D  BSSTL             13         16I 0 INZ(0)
D* String value -- first byte
D  BSSRA             17          INZ
```

Dichiarazione S/390 assembler - language (solo z/OS)

```
MQCFBS          DSECT
MQCFBS_TYPE     DS    F  Structure type
MQCFBS_STRUCLNGTH DS   F  Structure length
MQCFBS_PARAMETER DS   F  Parameter identifier
MQCFBS_STRINGLENGTH DS  F  Length of string
*
MQCFBS_LENGTH   EQU  *-MQCFBS
                ORG  MQCFBS
MQCFBS_AREA     DS    CL(MQCFBS_LENGTH)
```

MQCFGR - parametro gruppo

Utilizzare questa pagina per visualizzare la struttura di un parametro di MQCFGR e le dichiarazioni per i seguenti linguaggi di programmazione: C, COBOL, PL/I, RPG/ILE, S/390 assembler e Visual Basic.

La struttura MQCFGR descrive un parametro di gruppo. Dopo i collegamenti alle dichiarazioni, viene riportata una descrizione dei campi che costituiscono la struttura MQCFGR:

- [linguaggio C](#)
- [Linguaggio COBOL](#)
- [Lingua PL/I \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio RPG/ILE \(solo IBM i \)](#)
- [System/390 linguaggio assembler \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio Visual Basic \(solo Windows \)](#)

La struttura MQCFGR è un parametro di gruppo in cui le strutture di parametri successive sono riunite come una singola unità logica. Il numero di strutture successive incluse viene fornito da *ParameterCount*. Questa struttura, e le strutture di parametri che include, vengono conteggiate come una sola struttura nel parametro *ParameterCount* nell'installazione PCF (MQCFH) e nel parametro di gruppo (MQCFGR).

Type

Descrizione:	Indica che il tipo di struttura è MQCFGR che descrive i parametri presenti in questo gruppo.
Tipo di dati:	MLONG.
Valore:	Gruppo_MQCF Struttura che definisce un gruppo di parametri.

StrucLength

Descrizione:	Lunghezza in byte della struttura MQCFGR.
Tipo di dati:	MLONG.
Valore:	MQCFGR_STRUC_LENGTH Lunghezza della struttura gruppo - parametro del formato del comando.

Parameter

Descrizione:	Identifica il tipo di parametro del gruppo.
Tipo di dati:	MLONG.

ParameterCount

Descrizione:	Il numero di strutture di parametro che seguono la struttura MQCFGR contenute nel gruppo identificato dal campo <i>Parameter</i> . Se il gruppo stesso contiene uno o più gruppi, ogni gruppo e i relativi parametri vengono conteggiati come una sola struttura.
Tipo di dati:	MLONG.

Dichiarazione lingua C

```
typedef struct tagMQCFGR {  
    MLONG    Type;           /* Structure type */  
    MLONG    StrucLength;    /* Structure length */  
    MLONG    Parameter;      /* Parameter identifier */  
};
```

```

    MQLONG ParameterCount; /* Count of the grouped parameter structures */
} MQCFGR;

```

Dichiarazione del linguaggio COBOL

```

** MQCFGR structure
10 MQCFGR.
** Structure type
15 MQCFGR-TYPE PIC S9(9) BINARY.
** Structure length
15 MQCFGR-STRULENGTH PIC S9(9) BINARY.
** Parameter identifier
15 MQCFGR-PARAMETER PIC S9(9) BINARY.
** Count of grouped parameter structures
15 MQCFGR-PARAMETERCOUNT PIC S9(9) BINARY.

```

Dichiarazione lingua PL/I (solo z/OS e Windows)

```

dcl
1 MQCFGR based,
3 Type          fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength    fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter      fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 ParameterCount fixed bin(31), /* Count of grouped parameter structures */

```

Dichiarazione RPG/ILE (solo IBM i)

```

D*.1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..
D* MQCFGR Structure
D*
D* Structure type
D GRTPY          1          4I INZ(20)
D* Structure length
D GRLEN          5          8I INZ(16)
D* Parameter identifier
D GRPRM          9          12I INZ(0)
D* Count of grouped parameter structures
D GRCNT          13         16I INZ(0)
D*

```

Dichiarazione S/390 assembler - language (solo z/OS)

MQCFGR	DSECT	
MQCFGR_TYPE	DS	F Structure type
MQCFGR_STRULENGTH	DS	F Structure length
MQCFGR_PARAMETER	DS	F Parameter identifier
MQCFGR_PARAMETERCOUNT	DS	F Count of grouped parameter structures
MQCFGR_LENGTH	EQU	*-MQCFGR Length of structure
	ORG	MQCFGR
MQCFGR_AREA	DS	CL(MQCFGR_LENGTH)

Dichiarazione del linguaggio Visual Basic (solo Windows)

```

Type MQCFGR
Type As Long      ' Structure type
StrucLength As Long ' Structure length
Parameter As Long  ' Parameter identifier
ParameterCount As Long ' Count of grouped parameter structures
End Type

```

Intestazione MQCFH - PCF

Utilizzare questa pagina per visualizzare una struttura di un'intestazione MQCFH e le dichiarazioni per i seguenti linguaggi di programmazione: C, COBOL, PL/I, RPG/ILE, S/390 assembler e Visual Basic.

La struttura MQCFH descrive le informazioni presenti all'inizio dei dati del messaggio di un messaggio di controllo. Dopo i collegamenti alle dichiarazioni è riportata una descrizione dei campi che costituiscono la struttura MQCFH:

- [linguaggio C](#)
- [Linguaggio COBOL](#)
- [Lingua PL/I \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio RPG/ILE \(solo IBM i \)](#)
- [S/390 linguaggio assembler \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio Visual Basic \(solo Windows \)](#)

Type

Descrizione:	Tipo di struttura Indica il contenuto del messaggio.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valori:	CONSTATORI_MQCFT Il messaggio è un messaggio di account. EVENTO MQCFT Il messaggio riporta un evento. REPORT MQCFT Il messaggio è un report di attività. MQCF_XX_ENCODE_CASE_ONE risposta Il messaggio è una risposta a un comando. STATISTICHE MQCFT Il messaggio è un messaggio statistico. MQCF_TRACE_ROUTE Il messaggio è un messaggio di indirizzamento traccia.

StrucLength

Descrizione:	La lunghezza in byte della struttura MQCFH
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	LUNGHEZZA_STRUTTURA_MQCFH_STRUCT La lunghezza della struttura dell'intestazione del formato del comando.

Version

Descrizione:	Numero di versione della struttura.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	MQCFH_VERSION_1 Numero di versione per tutti gli eventi tranne gli eventi di configurazione e comando. MQCFH_VERSION_2 Numero di versione per gli eventi di configurazione. MQCFH_VERSION_3 Numero di versione per gli eventi di comando, i report di attività, i messaggi di traccia - instradamento, i messaggi di statistiche e di account.

Command

Descrizione:	Specifica la categoria del messaggio.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	Fare riferimento ai valori del <i>Comando</i> nelle seguenti descrizioni della struttura: • “Messaggio evento MQCFH (intestazione PCF)” a pagina 111. • Report di attività MQCFH (intestazione PCF). • Messaggio di instradamento traccia MQCFH (intestazione PCF). • Dati dei messaggi nei messaggi di statistiche e account.

MsgSeqNumber

Descrizione:	Numero di sequenza del messaggio. Questo è il numero di sequenza del messaggio all'interno di una serie di messaggi correlati.
Tipo di dati:	MQLONG.

Control

Descrizione:	Opzioni di controllo.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	MQCF_LAST Ultimo messaggio nella serie. MQCF_NO_LAST Non è l'ultimo messaggio nella serie.

CompCode

Descrizione:	Codice di completamento.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	MQCC_OK Eventi che riportano la condizione OK, i report di attività, i messaggi di traccia - instradamento, i messaggi di account o i messaggi di statistiche. MQCC_AVVERTENZA Condizione di avvertenza di notifica eventi.

Reason

Descrizione:	Codice di errore che qualifica il codice di completamento.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	Per i messaggi di evento: MQRC_* Dipende dall'evento riportato. Nota: Gli eventi con lo stesso codice motivo vengono ulteriormente identificati dal parametro <i>ReasonQualifier</i> nei dati evento. Per i report di attività, i messaggi di instradamento traccia, i messaggi di account e i messaggi di statistiche: MQRC_NONE

ParameterCount

Descrizione: Conteggio delle strutture di parametri. Questo è il numero di strutture di parametri che seguono la struttura MQCFH.

Tipo di dati: MQLONG.

Valore: 0 o superiore.

Dichiarazione lingua C

```
typedef struct tagMQCFH {
    MQLONG  Type;           /* Structure type */
    MQLONG  StrucLength;    /* Structure length */
    MQLONG  Version;        /* Structure version number */
    MQLONG  Command;        /* Command identifier */
    MQLONG  MsgSeqNumber;   /* Message sequence number */
    MQLONG  Control;        /* Control options */
    MQLONG  CompCode;       /* Completion code */
    MQLONG  Reason;         /* Reason code qualifying completion code */
    MQLONG  ParameterCount; /* Count of parameter structures */
} MQCFH;
```

Dichiarazione del linguaggio COBOL

```
** MQCFH structure
10 MQCFH.
** Structure type
15 MQCFH-TYPE PIC S9(9) BINARY.
** Structure length
15 MQCFH-STRUCLNGTH PIC S9(9) BINARY.
** Structure version number
15 MQCFH-VERSION PIC S9(9) BINARY.
** Command identifier
15 MQCFH-COMMAND PIC S9(9) BINARY.
** Message sequence number
15 MQCFH-MSGSEQNUMBER PIC S9(9) BINARY.
** Control options
15 MQCFH-CONTROL PIC S9(9) BINARY.
** Completion code
15 MQCFH-COMPCODE PIC S9(9) BINARY.
** Reason code qualifying completion code
15 MQCFH-REASON PIC S9(9) BINARY.
** Count of parameter structures
15 MQCFH-PARAMETERCOUNT PIC S9(9) BINARY.
```

Dichiarazione lingua PL/I (z/OS e Windows)

```
dcl
1 MQCFH based,
3 Type          fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength    fixed bin(31), /* Structure length */
3 Version        fixed bin(31), /* Structure version number */
3 Command        fixed bin(31), /* Command identifier */
3 MsgSeqNumber   fixed bin(31), /* Message sequence number */
3 Control        fixed bin(31), /* Control options */
3 CompCode       fixed bin(31), /* Completion code */
3 Reason         fixed bin(31), /* Reason code qualifying completion
                                code */
3 ParameterCount fixed bin(31); /* Count of parameter structures */
```

Dichiarazione linguaggio RPG (solo IBM i)

```
D*.1....:....2....:....3....:....4....:....5....:....6....:....7..
D* MQCFH Structure
D*
D* Structure type
```

```

D  FHTYP          1      4I 0 INZ(1)
D* Structure length
D  FHLEN          5      8I 0 INZ(36)
D* Structure version number
D  FHVER          9     12I 0 INZ(1)
D* Command identifier
D  FHCMD         13     16I 0 INZ(0)
D* Message sequence number
D  FHSEQ         17     20I 0 INZ(1)
D* Control options
D  FHCTL         21     24I 0 INZ(1)
D* Completion code
D  FHCOMP        25     28I 0 INZ(0)
D* Reason code qualifying completion code
D  FHREA         29     32I 0 INZ(0)
D* Count of parameter structures
D  FHCNT         33     36I 0 INZ(0)
D*

```

Dichiarazione del linguaggio assembler S/390 (solo z/OS)

```

MQCFH              DSECT
MQCFH_TYPE          DS    F      Structure type
MQCFH_STRULENGTH    DS    F      Structure length
MQCFH_VERSION       DS    F      Structure version number
MQCFH_COMMAND       DS    F      Command identifier
MQCFH_MSGSEQUENCE   DS    F      Message sequence number
MQCFH_CONTROL       DS    F      Control options
MQCFH_COMPCODE      DS    F      Completion code
MQCFH_REASON        DS    F      Reason code qualifying
*                  completion code
MQCFH_PARAMETERCOUNT DS    F      Count of parameter
*                  structures
MQCFH_LENGTH        EQU    *-MQCFH Length of structure
                    ORG    MQCFH
MQCFH_AREA          DS     CL(MQCFH_LENGTH)

```

Dichiarazione del linguaggio Visual Basic (solo Windows)

```

Type MQCFH
  Type As Long      'Structure type
  StrucLength As Long 'Structure length
  Version As Long   'Structure version number
  Command As Long    'Command identifier
  MsgSeqNumber As Long 'Message sequence number
  Control As Long    'Control options
  CompCode As Long   'Completion code
  Reason As Long     'Reason code qualifying completion code
  ParameterCount As Long 'Count of parameter structures
End Type

```

MQCFIL - Parametro elenco numeri interi

Utilizzare questa pagina per visualizzare la struttura di un parametro MQCFIL e le dichiarazioni per i seguenti linguaggi di programmazione: C, COBOL, PL/I, RPG/ILE, assembler S/390 e Visual Basic

La struttura MQCFIL descrive un parametro di elenco di numeri interi. Dopo i collegamenti alle dichiarazioni è riportata una descrizione dei campi che costituiscono la struttura MQCFIL:

- [linguaggio C](#)
- [Linguaggio COBOL](#)
- [Lingua PL/I \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio RPG/ILE \(solo IBM i \)](#)
- [System/390 linguaggio assembler \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio Visual Basic \(solo Windows \)](#)

Type

Descrizione:	Indica che il tipo di struttura è MQCFIL e descrive un parametro elenco di numeri interi.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	ELENCO_INTEGER_MQCFT Struttura che definisce un elenco di numeri interi.

StrucLength

Descrizione:	Lunghezza in byte della struttura MQCFIL, incluso l'array di numeri interi alla fine della struttura (il campo <i>values</i>).
Tipo di dati:	MQLONG.

Parameter

Descrizione:	Identifica il parametro con un valore contenuto nella struttura.
Tipo di dati:	MQLONG.

Count

Descrizione:	Numero di elementi nell'array <i>Values</i> .
Tipo di dati:	MQLONG.
Valori:	Zero o superiore.

Values

Descrizione:	Array di valori per il parametro identificato dal campo <i>Parameter</i> .
Tipo di dati:	MQLONG x <i>Count</i>

Il modo in cui questo campo viene dichiarato dipende dal linguaggio di programmazione:

- Per il linguaggio di programmazione C, il campo viene dichiarato come un array con un elemento. La memoria per la struttura deve essere assegnata dinamicamente e i puntatori utilizzati per indirizzare i campi al suo interno.
- Per i linguaggi di programmazione assembler COBOL, PL/I, RPG e System/390 , il campo viene omesso dalla dichiarazione della struttura. Quando viene dichiarata un'istanza della struttura, è necessario includere MQCFIL in una struttura più grande e dichiarare ulteriori campi che seguono MQCFIL, per rappresentare il campo Valori come richiesto.

Dichiarazione lingua C

```
typedef struct tagMQCFIL {  
    MQLONG    Type;           /* Structure type */  
    MQLONG    StrucLength;    /* Structure length */  
    MQLONG    Parameter;      /* Parameter identifier */  
    MQLONG    Count;          /* Count of parameter values */  
    MQLONG    Values[1];      /* Parameter values - first element */  
} MQCFIL;
```

Dichiarazione del linguaggio COBOL

```
**      MQCFIL structure
```

```

10 MQCFIL.
**  Structure type
15  MQCFIL-TYPE          PIC S9(9) BINARY.
**  Structure length
15  MQCFIL-STRUCLNGTH PIC S9(9) BINARY.
**  Parameter identifier
15  MQCFIL-PARAMETER    PIC S9(9) BINARY.
**  Count of parameter values
15  MQCFIL-COUNT        PIC S9(9) BINARY.

```

Dichiarazione lingua PL/I

```

dcl
1 MQCFIL based,
3 Type          fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength    fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter      fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 Count         fixed bin(31); /* Count of parameter values */

```

Dichiarazione RPG/ILE (solo IBM i)

```

D*.1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..
D* MQCFIL Structure
D*
D* Structure type
D  ILTYP              1      4I 0
D* Structure length
D  ILLEN              5      8I 0
D* Parameter identifier
D  ILPRM              9     12I 0
D* Count of paramter valuee
D  ILCNT             13     16I 0

```

Dichiarazione S/390 assembler - language

MQCFIL	DSECT	
MQCFIL_TYPE	DS	F Structure type
MQCFIL_STRUCLNGTH	DS	F Structure length
MQCFIL_PARAMETER	DS	F Parameter identifier
MQCFIL_COUNT	DS	F Count of parameter values
MQCFIL_LENGTH	EQU	*-MQCFIL Length of structure
	ORG	MQCFIL
MQCFIL_AREA	DS	CL(MQCFIL_LENGTH)

Dichiarazione del linguaggio Visual Basic

```

Type MQCFIL
    Type As Long      ' Structure type
    StrucLength As Long ' Structure length
    Parameter As Long  ' Parameter identifier
    Count As Long      ' Count of parameter value
End Type

```

MQCFIL64 - parametro di elenco di numeri interi a 64 bit

Utilizzare questa pagina per visualizzare la struttura di un parametro MQCFIL64 e le dichiarazioni per i seguenti linguaggi di programmazione: C, COBOL, PL/I, RPG/ILE e l'assembler S/390

La struttura MQCFIL64 descrive un parametro di elenco di numeri interi a 64 bit. Dopo i collegamenti alle dichiarazioni viene visualizzata una descrizione dei campi che costituiscono la struttura MQCFIL64 :

- [linguaggio C](#)
- [Linguaggio COBOL](#)

- Lingua PL/I (solo z/OS)
- Linguaggio RPG/ILE (solo IBM i)
- System/390 linguaggio assembler (solo z/OS)

Type

Descrizione:	Indica che la struttura è una struttura MQCFIL64 che descrive un parametro di elenco di numeri interi a 64 bit.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	MQCFT_INTEGER64_LIST Struttura che definisce un elenco di numeri interi a 64 bit.

StrucLength

Descrizione:	Lunghezza in byte della struttura MQCFIL64 , incluso l'array di numeri interi alla fine della struttura (il campo <i>Valori</i>).
Tipo di dati:	MQLONG.

Parameter

Descrizione:	Identifica il parametro con un valore contenuto nella struttura.
Tipo di dati:	MQLONG.

Count

Descrizione:	Numero di elementi nell'array <i>Values</i> .
Tipo di dati:	MQLONG.
Valori:	0 o superiore.

Values

Descrizione:	Array di valori per il parametro identificato dal campo <i>Parameter</i> .
Tipo di dati:	(MQINT64 x <i>Count</i>)

Il modo in cui questo campo viene dichiarato dipende dal linguaggio di programmazione:

- Per il linguaggio di programmazione C, il campo viene dichiarato come un array con un elemento. La memoria per la struttura deve essere assegnata dinamicamente e i puntatori utilizzati per indirizzare i campi al suo interno.
- Per i linguaggi di programmazione assembler COBOL, PL/I, RPG e System/390 , il campo viene omesso dalla dichiarazione della struttura. Quando viene dichiarata un'istanza della struttura, è necessario includere MQCFIL64 in una struttura più grande e dichiarare ulteriori campi che seguono MQCFIL64, per rappresentare il campo *Values* come richiesto.

Per COBOL, i campi aggiuntivi devono essere dichiarati come:

```
PIC S9(18)
```

Per PL/I, i campi aggiuntivi devono essere dichiarati come `FIXED BINARY SIGNED` con una precisione di 63.

Per l'assembler System/390 , i campi aggiuntivi devono essere dichiarati `D` (parola doppia) nella dichiarazione `DS` .

Dichiarazione lingua C

```
typedef struct tagMQCFIN64 {
    MQLONG    Type;           /* Structure type */
    MQLONG    StrucLength;    /* Structure length */
    MQLONG    Parameter;      /* Parameter identifier */
    MQLONG    Count;          /* Count of parameter values */
    MQINT64   Values[1];      /* Parameter value */
} MQCFIL64;
```

Dichiarazione del linguaggio COBOL

```
**      MQCFIL64 structure
10 MQCFIL64.
**      Structure type
15 MQCFIL64-TYPE          PIC S9(9) BINARY.
**      Structure length
15 MQCFIL64-STRUCLNGTH PIC S9(9) BINARY.
**      Parameter identifier
15 MQCFIL64-PARAMETER    PIC S9(9) BINARY.
**      Count of parameter values
15 MQCFIL64-COUNT       PIC S9(9) BINARY.
```

Dichiarazione lingua PL/I

```
dcl
1 MQCFIL64 based,
3 Type          fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength   fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter     fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 Count        fixed bin(31)  /* Count of parameter values */
```

Dichiarazione lingua RPG/ILE (solo IBM i)

```
D*..1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..
D* MQCFIL64 Structure
D*
D* Structure type
D IL64TYP          1      4I 0 INZ(25)
D* Structure length
D IL64LEN          5      8I 0 INZ(16)
D* Parameter identifier
D IL64PRM          9     12I 0 INZ(0)
D* Count of parameter values
D IL64CNT         13     16I 0 INZ(0)
D* Parameter values -- first element
D IL64VAL         17     16   INZ(0)
```

Dichiarazione S/390 assembler - language (solo z/OS)

MQCFIL64	DSECT	
MQCFIL64_TYPE	DS	F Structure type
MQCFIL64_STRUCLNGTH	DS	F Structure length
MQCFIL64_PARAMETER	DS	F Parameter identifier
MQCFIL64_COUNT	DS	F Parameter value high
MQCFIL64_LENGTH	EQU	*-MQCFIL64 Length of structure
	ORG	MQCFIL64
MQCFIL64_AREA	DS	CL(MQCFIL64_LENGTH)

MQCFIN - Parametro intero

Utilizzare questa pagina per visualizzare la struttura di un parametro di MQCFIN e le dichiarazioni per i seguenti linguaggi di programmazione: C, COBOL, PL/I, RPG/ILE, S/390 assembler e Visual Basic.

La struttura MQCFIN descrive un parametro intero. Dopo i collegamenti alle dichiarazioni, viene riportata una descrizione dei campi che costituiscono la struttura MQCFIN:

- [linguaggio C](#)
- [Linguaggio COBOL](#)
- [Lingua PL/I \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio RPG/ILE \(solo IBM i \)](#)
- [S/390 linguaggio assembler \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio Visual Basic \(solo Windows \)](#)

Type

Descrizione:	Indica che il tipo di struttura è MQCFIN e descrive un parametro intero.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	MQCFT_INTEGER Struttura che definisce un numero intero.

StrucLength

Descrizione:	Lunghezza in byte della struttura MQCFIN.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	LUNGHEZZA_STRUTTURA_MQCFIN_ Lunghezza della struttura MQCFIN.

Parameter

Descrizione:	Identifica il parametro con un valore contenuto nella struttura.
Tipo di dati:	MQLONG.

Value

Descrizione:	Valore del parametro identificato dal campo <i>Parameter</i> .
Tipo di dati:	MQLONG.

Dichiarazione lingua C

```
typedef struct tagMQCFIN {
    MQLONG    Type;          /* Structure type */
    MQLONG    StrucLength;   /* Structure length */
    MQLONG    Parameter;     /* Parameter identifier */
    MQLONG    Value;        /* Parameter value */
} MQCFIN;
```

Dichiarazione del linguaggio COBOL

```
**      MQCFIN structure
10 MQCFIN.
**      Structure type
15 MQCFIN-TYPE          PIC S9(9) BINARY.
**      Structure length
15 MQCFIN-STRUCLNGTH PIC S9(9) BINARY.
**      Parameter identifier
15 MQCFIN-PARAMETER    PIC S9(9) BINARY.
**      Parameter value
15 MQCFIN-VALUE        PIC S9(9) BINARY.
```


Dichiarazione lingua PL/I

```
dcl
  1 MQCFIN based,
  3 Type      fixed bin(31), /* Structure type */
  3 StrucLength fixed bin(31), /* Structure length */
  3 Parameter  fixed bin(31), /* Parameter identifier */
  3 Value      fixed bin(31); /* Parameter value */
```

Dichiarazione RPG/ILE (solo IBM i)

```
D*..1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..
D* MQCFIN Structure
D*
D* Structure type
D  INTYP              1      4I 0
D* Structure length
D  INLEN              5      8I 0
D* Parameter identifier
D  INPRM              9     12I 0
D* Parameter value
D  INVAL             13     16I 0
```

Dichiarazione S/390 assembler - language

MQCFIN	DSECT	
MQCFIN_TYPE	DS F	Structure type
MQCFIN_STRUCLNGTH	DS F	Structure length
MQCFIN_PARAMETER	DS F	Parameter identifier
MQCFIN_VALUE	DS F	Parameter value
MQCFIN_LENGTH	EQU *-MQCFIN	Length of structure
MQCFIN_AREA	ORG MQCFIN	
	DS CL(MQCFIN_LENGTH)	

Dichiarazione del linguaggio Visual Basic

```
Type MQCFIN
  Type As Long      ' Structure type
  StrucLength As Long ' Structure length
  Parameter As Long  ' Parameter identifier
  Value As Long      ' Parameter value
End Type
```

MQCFIN64 - parametro numero intero a 64 bit

Utilizzare questa pagina per visualizzare la struttura di un parametro MQCFIN64 e le dichiarazioni per i seguenti linguaggi di programmazione: C, COBOL, PL/I, RPG/ILE e l'assembler S/390

La struttura MQCFIN64 descrive un parametro intero a 64 - bit. Dopo i collegamenti alle dichiarazioni è riportata una descrizione dei campi che costituiscono la struttura MQCFIN64 :

- [linguaggio C](#)
- [Linguaggio COBOL](#)
- [Lingua PL/I \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio RPG/ILE \(solo IBM i \)](#)
- [System/390 linguaggio assembler \(solo z/OS \)](#)

Type

Descrizione: Indica che la struttura è una struttura MQCFIN64 che descrive un parametro intero a 64 - bit.

Tipo di dati: MQLONG.

Valore: **MQCFT_INTEGER64**
Struttura che definisce un numero intero a 64 bit.

StrucLength

Descrizione: Lunghezza in byte della struttura MQCFIN64 .

Tipo di dati: MQLONG.

Valore: **MQCFIN64_STRUC_LENGTH**
Lunghezza della struttura del parametro intero a 64 bit.

Parameter

Descrizione: Identifica il parametro con un valore contenuto nella struttura.

Tipo di dati: MQLONG.

Values

Descrizione: Questo è il valore del parametro identificato dal campo *Parameter* .

Tipo di dati: (MQINT64)

Dichiarazione lingua C

```
typedef struct tagMQCFIN64 {
    MQLONG Type; /* Structure type */
    MQLONG StrucLength; /* Structure length */
    MQLONG Parameter; /* Parameter identifier */
    MQLONG Reserved; /* Reserved */
    MQINT64 Value; /* Parameter value */
} MQCFIN64;
```

Dichiarazione del linguaggio COBOL

```
** MQCFIN64 structure
10 MQCFIN64.
** Structure type
15 MQCFIN64-TYPE PIC S9(9) BINARY.
** Structure length
15 MQCFIN64-STRUCLENGTH PIC S9(9) BINARY.
** Parameter identifier
15 MQCFIN64-PARAMETER PIC S9(9) BINARY.
** Reserved
15 MQCFIN64-RESERVED PIC S9(9) BINARY.
** Parameter value
15 MQCFIN64-VALUE PIC S9(18) BINARY.
```

Dichiarazione lingua PL/I

```
dcl
1 MQCFIN64 based,
3 Type fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 Reserved fixed bin(31) /* Reserved */
3 Value fixed bin(63); /* Parameter value */
```

Dichiarazione lingua RPG/ILE (solo IBM i)

```
D*..1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..
D* MQCFIN64 Structure
D*
D* Structure type
D IN64TYP          1      4I 0 INZ(23)
D* Structure length
D IN64LEN          5      8I 0 INZ(24)
D* Parameter identifier
D IN64PRM          9     12I 0 INZ(0)
D* Reserved field
D IN64RSV         13     16I 0 INZ(0)
D* Parameter value
D IN64VAL         17     16   INZ(0)
```

Dichiarazione S/390 assembler - language (solo z/OS)

MQCFIN64	DSECT	
MQCFIN64_TYPE	DS	F Structure type
MQCFIN64_STRUCLength	DS	F Structure length
MQCFIN64_PARAMETER	DS	F Parameter identifier
MQCFIN64_RESERVED	DS	F Reserved
MQCFIN64_VALUE	DS	D Parameter value
MQCFIN64_LENGTH	EQU	*-MQCFIN64 Length of structure
	ORG	MQCFIN64
MQCFIN64_AREA	DS	CL(MQCFIN64_LENGTH)

MQCFSL - Parametro elenco stringhe

Utilizzare questa pagina per visualizzare la struttura di un parametro MQCFSL e le dichiarazioni per i seguenti linguaggi di programmazione: COBOL, PL/I, RPG/ILE, assembler S/390 e Visual Basic

La struttura MQCFSL descrive un parametro di elenco di stringhe. Di seguito i collegamenti alle dichiarazioni è riportata una descrizione dei campi che costituiscono la struttura MQCFSL:

- [Linguaggio COBOL](#)
- [Lingua PL/I \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio RPG/ILE \(solo IBM i \)](#)
- [System/390 linguaggio assembler \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio Visual Basic \(solo Windows \)](#)

Type

Descrizione:	Ciò indica che la struttura è una struttura MQCFSL che descrive un parametro di elenco di stringhe.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	ELENCO STRINGA_MQCF Struttura che definisce un elenco di stringhe.

StrucLength

Descrizione:	È la lunghezza in byte della struttura MQCFSL, incluso l'array di stringhe alla fine della struttura (il campo <i>Strings</i>).
Tipo di dati:	MQLONG.

Parameter

Descrizione:	Identifica il parametro con i valori contenuti nella struttura.
Tipo di dati:	MQLONG.

CodedCharSetId

Descrizione: Specifica il CCSID (coded character set identifier) dei dati nel campo *Strings* .
Tipo di dati: MQLONG.

Count

Descrizione: Questo è il numero di stringhe presenti nel campo *Strings* ; zero o superiore.
Tipo di dati: MQLONG.

StringLength

Descrizione: È la lunghezza in byte di un valore di parametro, ovvero la lunghezza di una stringa nel campo *Strings* ; tutte le stringhe sono di questa lunghezza.
Tipo di dati: MQLONG.

String

Descrizione: Si tratta di una serie di valori stringa per il parametro identificato dal campo *Parameter* . Il numero di stringhe viene fornito dal campo *Count* e la lunghezza di ciascuna stringa viene fornita dal campo *StringLength* . Le stringhe sono concatenate insieme, senza byte saltati tra stringhe adiacenti. La lunghezza totale delle stringhe è la lunghezza di una stringa moltiplicata per il numero di stringhe presenti (ovvero, *StringLength* x *Count*)

Nei messaggi MQFMT_EVENT, gli spazi finali possono essere omessi dai parametri stringa (ovvero, la stringa può essere più breve della lunghezza definita del parametro). *StringLength* fornisce la lunghezza della stringa effettivamente presente nel messaggio.

Nota: Nella struttura MQCFSL, un carattere null in una stringa viene considerato come dati normali e non agisce come delimitatore per la stringa. Ciò significa che quando un'applicazione ricevente legge un messaggio MQFMT_EVENT, l'applicazione ricevente riceve tutti i dati specificati dall'applicazione mittente. I dati possono, ovviamente, essere stati convertiti tra serie di caratteri (ad esempio, dall'applicazione ricevente che specifica l'opzione MQGMO_CONVERT sulla chiamata MQGET).

Tipo di dati: MQCHAR x *StringLength* x *Count*

Dichiarazione del linguaggio COBOL

```
** MQCFSL structure
10 MQCFSL.
**   Structure type
15 MQCFSL-TYPE          PIC S9(9) BINARY.
**   Structure length
15 MQCFSL-STRUCLNGTH    PIC S9(9) BINARY.
**   Parameter identifier
15 MQCFSL-PARAMETER     PIC S9(9) BINARY.
**   Coded character set identifier
15 MQCFSL-CODEDCHARSETID PIC S9(9) BINARY.
**   Count of parameter values
15 MQCFSL-COUNT         PIC S9(9) BINARY.
**   Length of one string
15 MQCFSL-STRINGLENGTH PIC S9(9) BINARY.
```

Dichiarazione lingua PL/I

```
dcl
  1 MQCFSL based,
  3 Type           fixed bin(31), /* Structure type */
  3 StrucLength     fixed bin(31), /* Structure length */
  3 Parameter       fixed bin(31), /* Parameter identifier */
  3 CodedCharSetId  fixed bin(31), /* Coded character set identifier */
  3 Count           fixed bin(31), /* Count of parameter values */
  3 StringLength    fixed bin(31); /* Length of one string */
```

Dichiarazione RPG/ILE (solo IBM i)

```
D*.1....:....2....:....3....:....4....:....5....:....6....:....7..
D* MQCFSL Structure
D*
D* Structure type
D  SLTYP              1          4I 0
D* Structure length
D  SLEEN              5          8I 0
D* Parameter identifier
D  SLPRM              9         12I 0
D* Coded character set identifier
D  SLCSI             13         16I 0
D* Count of parameter values
D  SLCNT             17         20I 0
D* Length of one string
D  SLSTL            21         24I 0
```

Dichiarazione S/390 assembler - language (solo z/OS)

```
MQCFSL          DSECT
MQCFSL_TYPE      DS    F  Structure type
MQCFSL_STRUCLNGTH DS    F  Structure length
MQCFSL_PARAMETER DS    F  Parameter identifier
MQCFSL_CODEDCHARSETID DS    F  Coded character set identifier
MQCFSL_COUNT     DS    F  Count of parameter values
MQCFSL_STRINGLENGTH DS    F  Length of one string
*
MQCFSL_LENGTH    EQU    *-MQCFSL
ORG    MQCFSL
MQCFSL_AREA      DS    CL(MQCFSL_LENGTH)
```

Dichiarazione del linguaggio Visual Basic (solo sistemi Windows)

```
Type MQCFSL
  Type           As Long 'Structure type'
  StrucLength     As Long 'Structure length'
  Parameter       As Long 'Parameter identifier'
  CodedCharSetId As Long 'Coded character set identifier'
  Count           As Long 'Count of parameter values'
  StringLength    As Long 'Length of one string'
End Type
```

MQCFST - Parametro stringa

Utilizzare questa pagina per visualizzare la struttura di un parametro MQCFST e le dichiarazioni per i seguenti linguaggi di programmazione: C, COBOL, PL/I, RPG/ILE, S/390 assembler e Visual Basic

La struttura MQCFST descrive un parametro stringa. Dopo i collegamenti alle dichiarazioni è riportata una descrizione dei campi che costituiscono la struttura MQCFST:

- [linguaggio C](#)
- [Linguaggio COBOL](#)

- [Lingua PL/I \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio RPG/ILE \(solo IBM i \)](#)
- [System/390 linguaggio assembler \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio Visual Basic \(solo Windows \)](#)

La struttura MQCFST termina con una stringa di caratteri a lunghezza variabile; consultare il campo *String* per ulteriori dettagli.

Type

Descrizione:	Indica che il tipo di struttura è MQCFST e descrive un parametro stringa.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	MQCFT_STRING Struttura che definisce una stringa.

StrucLength

Descrizione:	Lunghezza in byte della struttura MQCFST, inclusa la stringa alla fine della struttura (il campo <i>String</i>).
Tipo di dati:	MQLONG.

Parameter

Descrizione:	Identifica il parametro con un valore contenuto nella struttura.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valori:	Dipende dal messaggio evento.

CodedCharSetId

Descrizione:	CCSID (coded character set identifier) dei dati nel campo <i>String</i> .
Tipo di dati:	MQLONG.

StringLength

Descrizione:	Lunghezza in byte dei dati nel campo <i>String</i> ; zero o superiore.
Tipo di dati:	MQLONG.

String

Descrizione:	Il valore del parametro identificato dal campo <i>Parameter</i> . Nei messaggi MQFMT_EVENT, gli spazi finali possono essere omessi dai parametri stringa (ovvero, la stringa può essere più breve della lunghezza definita del parametro). <i>StringLength</i> fornisce la lunghezza della stringa effettivamente presente nel messaggio.
Tipo di dati:	MQCHAR x <i>StringLength</i>
Valore:	La stringa può contenere qualsiasi carattere presente nella serie di caratteri definita da <i>CodedCharSetIde</i> valido per il parametro identificato da <i>Parameter</i> .

Considerazioni
sulla lingua:

Il modo in cui questo campo viene dichiarato dipende dal linguaggio di programmazione:

- Per il linguaggio di programmazione C, il campo viene dichiarato come un array con un elemento. La memoria per la struttura deve essere assegnata dinamicamente e i puntatori utilizzati per indirizzare i campi al suo interno.
- Per i linguaggi di programmazione COBOL, PL/I, System/390 e Visual Basic, il campo viene omissso dalla dichiarazione di struttura. Quando viene dichiarata un'istanza della struttura, l'utente deve includere MQCFST in una struttura più grande e dichiarare ulteriori campi dopo MQCFST, per rappresentare il campo *String* come richiesto.

Un carattere null nella stringa viene considerato come dati normali e non funge da delimitatore per la stringa. Ciò significa che quando un'applicazione ricevente legge un messaggio MQFMT_EVENT, l'applicazione ricevente riceve tutti i dati specificati dall'applicazione mittente. I dati possono, ovviamente, essere stati convertiti tra serie di caratteri (ad esempio, dall'applicazione ricevente che specifica l'opzione MQGMO_CONVERT sulla chiamata MQGET).

Dichiarazione lingua C

```
typedef struct tagMQCFST {
    MQLONG  Type;           /* Structure type */
    MQLONG  StrucLength;     /* Structure length */
    MQLONG  Parameter;      /* Parameter identifier */
    MQLONG  CodedCharSetId; /* Coded character set identifier */
    MQLONG  StringLength;    /* Length of string */
    MQCHAR  String[1];      /* String value - first
                             character */
} MQCFST;
```

Dichiarazione del linguaggio COBOL

```
** MQCFST structure
10 MQCFST.
** Structure type
15 MQCFST-TYPE          PIC S9(9) BINARY.
** Structure length
15 MQCFST-STRUCLNGTH    PIC S9(9) BINARY.
** Parameter identifier
15 MQCFST-PARAMETER     PIC S9(9) BINARY.
** Coded character set identifier
15 MQCFST-CODEDCHARSETID PIC S9(9) BINARY.
** Length of string
15 MQCFST-STRINGLENGTH  PIC S9(9) BINARY.
```

Dichiarazione lingua PL/I

```
dcl
1 MQCFST based,
3 Type          fixed bin(31), /* Structure type */
3 StrucLength    fixed bin(31), /* Structure length */
3 Parameter      fixed bin(31), /* Parameter identifier */
3 CodedCharSetId fixed bin(31), /* Coded character set identifier */
3 StringLength   fixed bin(31); /* Length of string */
```

Dichiarazione RPG/ILE (solo IBM i)

```
D*..1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..
D* MQCFST Structure
D*
```

D*	Structure type		
D	STTYP	1	4I 0
D*	Structure length		
D	STLEN	5	8I 0
D*	Parameter identifier		
D	STPRM	9	12I 0
D*	Coded character set identifier		
D	STCSI	13	16I 0
D*	Length of string		
D	STSTL	17	20I 0

Dichiarazione S/390 assembler - language

MQCFST	DSECT	
MQCFST_TYPE	DS	F Structure type
MQCFST_STRUCLength	DS	F Structure length
MQCFST_PARAMETER	DS	F Parameter identifier
MQCFST_CODEDCHARSETID	DS	F Coded character set identifier
*		
MQCFST_STRINGLENGTH	DS	F Length of string
MQCFST_LENGTH	EQU	*-MQCFST Length of structure
	ORG	MQCFST
MQCFST_AREA	DS	CL(MQCFST_LENGTH)

Dichiarazione del linguaggio Visual Basic

```

Type MQCFST
    Type As Long           ' Structure type
    StrucLength As Long    ' Structure length
    Parameter As Long      ' Parameter identifier
    CodedCharSetId As Long ' Coded character set identifier
    StringLength As Long   ' Length of string
End Type

```

MQEPH - Intestazione PCF integrata

Utilizzare questa pagina per visualizzare la struttura di un'intestazione PCF incorporata MQEPH e le dichiarazioni per i seguenti linguaggi di programmazione: C, COBOL, PL/I, RPG/ILE, S/390 assembler e Visual Basic

La struttura MQEPH descrive i dati aggiuntivi che sono presenti in un messaggio quando tale messaggio è un messaggio PCF (programmable command format). Dopo i collegamenti alle dichiarazioni è riportata una descrizione dei campi che costituiscono la struttura MQEPH:

- [linguaggio C](#)
- [Linguaggio COBOL](#)
- [Lingua PL/I \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio RPG/ILE \(solo IBM i \)](#)
- [S/390 linguaggio assembler \(solo z/OS \)](#)
- [Linguaggio Visual Basic \(solo Windows \)](#)

I dati aggiuntivi sono costituiti dalla struttura MQEPH seguita da una schiera di strutture parametro PCF. Per includere la struttura MQEPH in un messaggio, il parametro *Format* nel descrittore del messaggio è impostato su MQFMT_EMBEDDED.

StrucId

Descrizione:	Identificatore struttura.
Tipo di dati:	MQCHAR4.
Valore:	ID_STRUC_MQEPH Identificativo per la struttura dell'intestazione di distribuzione.

Version

Descrizione:	Numero di versione della struttura.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	MQEPH_VERSION_1 Numero versione per la struttura di intestazione PCF incorporata.

StrucLength

Descrizione:	Lunghezza della struttura. Questa è la lunghezza in byte della struttura MQEPH ed è impostata sulla quantità di dati che precedono la successiva struttura dell'intestazione.
Tipo di dati:	MQLONG.

Encoding

Descrizione:	Codifica numerica. Specifica la codifica numerica dei dati che seguono l'ultima struttura del parametro PCF.
Tipo di dati:	MQLONG.

CodedCharSetId

Descrizione:	Coded character set identifier (CCSID) Specifica l'identificativo della serie di caratteri codificati dei dati che seguono l'ultima struttura del parametro PCF.
Tipo di dati:	MQLONG.

Format

Descrizione:	. Specifica il nome formato dei dati che seguono l'ultima struttura del parametro PCF.
Tipo di dati:	MQCHAR8.

Flags

Descrizione:	Indicatori. Questo è un campo riservato.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	MQEPH_NONE Non è stato specificato alcun indicatore. MQEPH_CCSID_EMBEDDED La serie di caratteri dei parametri contenenti i dati dei caratteri viene specificata singolarmente all'interno del campo CodedCharSetId in ciascuna struttura. La serie di caratteri dei campi StrucId e Format è definito dal campo CodedCharSetId nella struttura dell'intestazione che precede la struttura MQEPH oppure dal campo CodedCharSetId in MQMD se MQEPH si trova all'inizio del messaggio.

PCFHeader

Descrizione:	Intestazione formato comando.
Tipo di dati:	MQCFH.

Dichiarazione lingua C

```
struct tagMQEPH {
    MQCHAR4 StrucId;          /* Structure identifier */
    MQLONG  Version;          /* Structure version number */
    MQLONG  StrucLength;      /* Structure length */
    MQLONG  Encoding;         /* Numeric encoding */
    MQLONG  CodedCharSetId;   /* Coded character set identifier */
    MQCHAR8 Format;           /* Data format */
    MQLONG  Flags;            /* Flags */
    MQCFH   PCFHeader;        /* PCF header */
} MQEPH;
```

Dichiarazione del linguaggio COBOL

```
**      MQEPH structure
10 MQEPH.
**      Structure identifier
15 MQEPH-STRUCID          PIC X(4).
**      Structure version number
15 MQEPH-VERSION         PIC S9(9) BINARY.
**      Structure length
15 MQEPH-STRUCLNGTH      PIC S9(9) BINARY.
**      Numeric encoding
15 MQEPH-ENCODING        PIC S9(9) BINARY.
**      Coded character set identifier
15 MQEPH-CODEDCHARSETID PIC S9(9) BINARY.
**      Data format
15 MQEPH-FORMAT          PIC X(8).
**      Flags
15 MQEPH-FLAGS           PIC S9(9) BINARY.
**      PCF header
15 MQEPH-PCFHEADER.
**      Structure type
20 MQEPH-PCFHEADER-TYPE   PIC S9(9) BINARY.
**      Structure length
20 MQEPH-PCFHEADER-STRUCLNGTH PIC S9(9) BINARY.
**      Structure version number
20 MQEPH-PCFHEADER-VERSION PIC S9(9) BINARY.
**      Command identifier
20 MQEPH-PCFHEADER-COMMAND PIC S9(9) BINARY.
**      Message sequence number
20 MQEPH-PCFHEADER-MSGSEQNUMBER PIC S9(9) BINARY.
**      Control options
20 MQEPH-PCFHEADER-CONTROL PIC S9(9) BINARY.
**      Completion code
20 MQEPH-PCFHEADER-COMPCODE PIC S9(9) BINARY.
**      Reason code qualifying completion code
20 MQEPH-PCFHEADER-REASON PIC S9(9) BINARY.
**      Count of parameter structures
20 MQEPH-PCFHEADER-PARAMETERCOUNT PIC S9(9) BINARY.
```

Dichiarazione lingua PL/I (z/OS e Windows)

```
dcl
1 MQEPH based,
3 StrucId          char(4),          /* Structure identifier */
3 Version          fixed bin(31), /* Structure version number */
3 StrucLength      fixed bin(31), /* Structure length */
3 Encoding         fixed bin(31), /* Numeric encoding */
3 CodedCharSetId   fixed bin(31), /* Coded character set identifier */
3 Format           char(8),          /* Data format */
3 Flags            fixed bin(31), /* Flags */
3 PCFHeader,
5 Type            fixed bin(31), /* Structure type */
5 StrucLength      fixed bin(31), /* Structure length */
5 Version          fixed bin(31), /* Structure version number */
5 Command          fixed bin(31), /* Command identifier */
5 MsgSeqNumber     fixed bin(31), /* Message sequence number */
5 Control          fixed bin(31), /* Control options */
5 CompCode         fixed bin(31), /* Completion code */
```

```

5 Reason          fixed bin(31), /* Reason code qualifying completion
                        code */
5 ParameterCount fixed bin(31); /* Count of parameter structures */

```

Dichiarazione linguaggio RPG (solo IBM i)

```

D*.1.....2.....3.....4.....5.....6.....7..
D* MQEPH Structure
D*
D* Structure identifier
D  EPSID          1          4      INZ('EPH ')
D* Structure version number
D  EPVER          5          8I 0 INZ(1)
D* Structure length
D  EPLEN          9         12I 0 INZ(68)
D* Numeric encoding
D  EPENC         13         16I 0 INZ(0)
D* Coded character set identifier
D  EPCSI         17         20I 0 INZ(0)
D* Format name
D  EPFMT         21         28I 0 INZ('      ')
D* Flags
D  EPFLG         29         32I 0 INZ(0)
D* Programmable Command Format Header
D*
D* Structure type
D  EP1TYPE        33         36I 0 INZ(0)
D* Structure length
D  EP1LEN        37         40I 0 INZ(36)
D* Structure version number
D  EP1VER        41         44I 0 INZ(3)
D* Command identifier
D  EP1CMD        45         48I 0 INZ(0)
D* Message sequence number
D  EP1SEQ        49         52I 0 INZ(1)
D* Control options
D  EP1CTL        53         56I 0 INZ(1)
D* Completion code
D  EP1CMP        57         60I 0 INZ(0)
D* Reason code qualifying completion code
D  EP1REA        61         64I 0 INZ(0)
D* Count of parameter structures
D  EP1CNT        65         68I 0 INZ(0)

```

Dichiarazione S/390 assembler - language (solo z/OS)

MQEPH	DSECT	
MQEPH_STRUCID	DS CL4	Structure identifier
MQEPH_VERSION	DS F	Structure version number
MQEPH_STRUCLNGTH	DS F	Structure length
MQEPH_ENCODING	DS F	Numeric encoding
MQEPH_CODEDCHARSETID	DS F	Coded character set identifier
MQEPH_FORMAT	DS CL8	Data format
MQEPH_FLAGS	DS F	Flags
MQEPH_PCFHEADER	DS 0F	Force fullword alignment
MQEPH_PCFHEADER_TYPE	DS F	Structure type
MQEPH_PCFHEADER_STRUCLNGTH	DS F	Structure length
MQEPH_PCFHEADER_VERSION	DS F	Structure version number
MQEPH_PCFHEADER_COMMAND	DS F	Command identifier
MQEPH_PCFHEADER_MSGSEQNUMBER	DS F	Message sequence number
MQEPH_PCFHEADER_CONTROL	DS F	Control options
MQEPH_PCFHEADER_COMPCODE	DS F	Completion code
MQEPH_PCFHEADER_REASON	DS F	Reason code qualifying completion code
MQEPH_PCFHEADER_PARAMETERCOUNT	DS F	Count of parameter structures
MQEPH_PCFHEADER_LENGTH	EQU *-MQEPH_PCFHEADER	
	ORG MQEPH_PCFHEADER	
MQEPH_PCFHEADER_AREA	DS CL(MQEPH_PCFHEADER_LENGTH)	
*		
MQEPH_LENGTH	EQU *-MQEPH	
	ORG MQEPH	
MQEPH_AREA	DS CL(MQEPH_LENGTH)	

Dichiarazione del linguaggio Visual Basic (solo Windows)

```
Type MQEPH
    StrucId As String*4      'Structure identifier
    Version As Long          'Structure version number
    StrucLength As Long      'Structure length
    Encoding As Long         'Numeric encoding
    CodedCharSetId As Long   'Coded characetr set identifier
    Format As String*8       'Format name
    Flags As Long            'Flags
    Reason As Long           'Reason code qualifying completion code
    PCFHeader As MQCFH       'PCF header
End Type
```

Attributi oggetto per i dati evento

Utilizzare questa pagina per visualizzare gli attributi oggetto che le tecniche di monitoraggio IBM MQ possono includere nei dati evento di configurazione registrati nei messaggi evento. La quantità di dati evento dipende dal tipo di oggetto a cui l'evento di configurazione è correlato.

V 8.0.0.4 Attributi di configurazione dell'autenticazione

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi di configurazione di autenticazione

AuthorityRecordType (MQCFIN)

Tipo di oggetto (identificativo parametro: MQIACF_AUTH_REC_TYPE).

Descrive il tipo di oggetto di cui si sta aggiornando il profilo, ad esempio MQOT_Q.

AuthorizationList (MQCFIL)

Elenco di autorizzazioni (identificativo parametro: MQIACF_AUTHORIZATION_LIST).

Visualizza i valori MQAUTH_*; consultare [Richiedi record di autorizzazione \(risposta\)](#).

EntityName (MQCFST)

Nome entità (identificativo del parametro: MQCACF_ENTITY_NAME).

Il nome entità può essere un nome principal o un nome gruppo.

La lunghezza massima della stringa è MQ_ENTITY_NAME_LENGTH.

EntityType (MQCFIN)

Tipo di entità ... (identificativo parametro: MQIACF_ENTITY_TYPE).

Visualizza i valori MQZAET_*; consultare [Interroga record di autorizzazione \(risposta\)](#).

Attributi delle informazioni di autenticazione

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi di informazioni di autenticazione

AlterationDate (MQCFST)

Data di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_DATE).

La data dell'ultima modifica delle informazioni.

AlterationTime (MQCFST)

Ora di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_TIME).

L'ora dell'ultima modifica delle informazioni.

AuthInfoConnName (MQCFST)

Nome della connessione delle informazioni di autenticazione (identificativo del parametro: MQCA_AUTH_INFO_CONN_NAME).

La lunghezza massima della stringa è 48.

AuthInfoDesc (MQCFST)

Descrizione delle informazioni di autenticazione (identificativo del parametro: MQCA_AUTH_INFO_DESC).

La lunghezza massima della stringa è MQ_AUTH_INFO_DESC_LENGTH.

AuthInfoType (MQCFIN)

Tipo di informazioni di autenticazione (identificativo del parametro: MQIA_AUTH_INFO_TYPE).

Il valore è MQAIT_CRL_LDAP.

LDAPPassword (MQCFST)

Password LDAP (identificativo parametro: MQCA_LDAP_PASSWORD).

La lunghezza massima della stringa è MQ_LDAP_PASSWORD_LENGTH.

LDAPUserName (MQCFST)

Nome utente LDAP (identificativo del parametro: MQCA_LDAP_USER_NAME).

La lunghezza massima della stringa è 256.

Attributi della struttura CF

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi di struttura CF

AlterationDate (MQCFST)

Data di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_DATE).

La data dell'ultima modifica delle informazioni.

AlterationTime (MQCFST)

Ora di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_TIME).

L'ora dell'ultima modifica delle informazioni.

CFLevel (MQCFIN)

Livello CF (identificativo parametro: MQIA_CF_LEVEL).

CFStrucDesc (MQCFST)

Descrizione struttura CF (identificativo del parametro: MQCA_CF_STRUC_DESC).

La lunghezza massima della stringa è MQCA_CF_STRUC_DESC_LENGTH.

Recovery (MQCFIN)

Recupero (identificativo parametro: MQIA_CF_RECOVER).

Attributi Informazioni di comunicazione**AlterationDate (MQCFST)**

Data di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_DATE).

La data dell'ultima modifica delle informazioni, nel formato yyyy-mm-dd.

AlterationTime (MQCFST)

Ora di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_TIME).

L'ora dell'ultima modifica delle informazioni, nel formato hh.mm.ss.

Bridge (MQCFIN)

Bridge (identificativo parametro: MQIA_MCAST_BRIDGE).

Specifica se le pubblicazioni delle applicazioni che non utilizzano Multicast sono collegate tramite bridge alle applicazioni che utilizzano multicast.

Il valore può essere uno dei seguenti:

DISABILITAZIONE_MQMCB

Il bridging è disabilitato.

MQMCB_ENABLED

Bridging abilitato.

CCSID (MQCFIN)

CCSID (coded character set identifier) (identificativo del parametro: MQIA_CODED_CHAR_SET_ID).

Il CCSID su cui vengono trasmessi i messaggi.

CommEvent (MQCFIN)

Evento di comunicazione (ID parametro: MQIA_COMM_EVENT).

Controlla se i messaggi di evento vengono generati per gli handle multicast creati utilizzando questo oggetto COMMINFO.

Il valore può essere uno dei seguenti:

DISABILITAZIONE_MQEV

I messaggi di evento non vengono generati.

MQEVR_ENABLED

Vengono generati messaggi di evento.

MQEVR_ECCEZIONE

I messaggi di evento vengono generati se l'affidabilità del messaggio è inferiore alla soglia di affidabilità.

CommInfoName (MQCFST)

Nome delle informazioni di comunicazione (identificativo del parametro: MQCA_COMM_INFO_NAME).

Il nome della definizione delle informazioni di comunicazione di gestione su quali informazioni devono essere restituite.

Description (MQCFST)

Descrizione (identificativo parametro: MQCA_COMM_INFO_DESC).

Commento in testo semplice che fornisce informazioni descrittive sull'oggetto informazioni di comunicazione.

Encoding (MQCFIN)

Codifica (identificativo parametro: MQIACF_ENCODING).

La codifica con la quale vengono trasmessi i messaggi.

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQENC_AS_PUBLISHED**MQEN_NORMAL****REVERSED MQENC****MQENC_S390****TNS MQENC****GrpAddress (MQCFST)**

Indirizzo gruppo (identificativo parametro: MQCACH_GROUP_ADDRESS).

L'indirizzo IP di gruppo o il nome DNS.

MonitorInterval (MQCFIN)

Frequenza del controllo (identificativo parametro: MQIA_MONITOR_INTERVAL).

La frequenza, in secondi, con cui vengono aggiornate le informazioni di monitoraggio e vengono generati i messaggi di evento.

MulticastHeartbeat (MQCFIN)

Heartbeat multicast (ID parametro: MQIACH_MC_HB_INTERVAL).

Intervallo heartbeat misurato in millesimi di secondo.

MulticastPropControl (MQCFIN)

Controllo proprietà multicast (identificativo parametro: MQIACH_MULTICAST_PROPERTIES).

Controlla il numero di proprietà MQMD e il flusso di proprietà utente con il messaggio.

Il valore può essere uno dei seguenti:

TUTTO MQMCP_tutto

Tutte le proprietà vengono trasmesse.

MQMCP_REPLY

Vengono trasmessi solo i campi proprietà utente e MQMD che si occupano della risposta ai messaggi.

UTENTE MQMCP

Vengono trasmesse solo proprietà utente.

MQMCP_NONE

Non viene trasmessa alcuna proprietà.

COMPAT_MQMCP

Le proprietà vengono trasmesse in un formato compatibile con i client multicast IBM MQ precedenti.

MsgHistory (MQCFIN)

Cronologia messaggi (identificativo parametro: MQIACH_MSG_HISTORY).

La quantità di cronologia dei messaggi in kilobyte mantenuta dal sistema per gestire le ritrasmissioni nel caso di NACK.

NewSubHistory (MQCFIN)

Nuova cronologia del sottoscrittore (identificativo del parametro: MQIACH_NEW_SUBSCRIBER_HISTORY).

Controlla la quantità di dati cronologici ricevuti da un nuovo sottoscrittore. Il valore può essere uno dei seguenti:

MQNSH_NONE

Vengono inviate solo le pubblicazioni a partire dal momento della sottoscrizione.

TUTTE le MQNSH_

Tutta la storia che è conosciuta è ritrasmessa.

PortNumber (MQCFIN)

Numero di porta (identificativo del parametro: MQIACH_PORT).

Il numero di porta sul quale trasmettere.

Type (MQCFIN)

Tipo (identificativo parametro: MQIA_COMM_INFO_TYPE).

Il tipo di oggetto Informazioni di comunicazione.

Attributi canale

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi di canale

Solo gli attributi che si applicano al tipo di canale in questione sono inclusi nei dati evento.

AlterationDate (MQCFST)

Data di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_DATE).

La data dell'ultima modifica delle informazioni.

AlterationTime (MQCFST)

Ora di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_TIME).

L'ora dell'ultima modifica delle informazioni.

BatchHeartbeat (MQCFIN)

Il valore utilizzato per l'heartbeat batch (ID parametro: MQIACH_BATCH_HB).

Il valore può essere compreso tra 0 e 999999. Il valore 0 indica che l'heartbeat non è in uso.

BatchInterval (MQCFIN)

Intervallo batch (identificativo parametro: MQIACH_BATCH_INTERVAL).

BatchSize (MQCFIN)

Dimensione batch (identificativo del parametro: MQIACH_BATCH_SIZE).

ChannelDesc (MQCFST)

Descrizione del canale (identificativo del parametro: MQCACH_DESC).

La lunghezza massima della stringa è MQ_CHANNEL_DESC_LENGTH.

ChannelMonitoring (MQCFIN)

Livello di raccolta dati di controllo per il canale (identificativo del parametro: MQIA_MONITORING_CHANNEL).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQMON_DISATTIVO

La raccolta dati di controllo è disattivata.

MMON_LOW

La raccolta dati di controllo viene attivato con un rapporto basso di raccolta dati.

MQMON_MEDIO

Il monitoraggio della raccolta dati è attivato con un rapporto medio di raccolta dati.

MQMON_HIGH

La raccolta dati di controllo viene attivato con un rapporto elevato di raccolta dati.

MGR MQMON_Q

Il livello dei dati di monitoraggio raccolti è basato sul gestore code *ChannelMonitoring*.

ChannelName (MQCFST)

Nome canale (identificativo parametro: MQCACH_CHANNEL_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH.

ChannelStatistics (MQCFIN)

Livello di raccolta dati statistici per il canale (identificativo del parametro

MQIA_STATISTICS_CHANNEL).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQMON_OFF

La raccolta dati delle statistiche è disattivata.

MMON_LOW

La raccolta dei dati delle informazioni viene attivata con un rapporto basso di raccolta dati.

MQMON_MEDIO

La raccolta dati delle statistiche è attivata con un rapporto medio di raccolta dati.

MQMON_HIGH

La raccolta dei dati delle informazioni viene attivata con un rapporto elevato di raccolta dati.

MGR MQMON_Q

Il livello dei dati statistici raccolti si basa sull'attributo gestore code **ChannelStatistics**.

Per i dettagli specifici della piattaforma su tale attributo, fare riferimento alla descrizione dell'attributo STATCHL nel comando ALTER QMGR.

ChannelType (MQCFIN)

Tipo di canale (identificativo del parametro: MQIACH_CHANNEL_TYPE).

Il valore può essere:

MQCH_SENDER

Mittente.

SERVER MQCHT

Server.

MQCH_DESTINATARIO

Destinatario.

RICHIESTA MQCHT_ER

Richiedente.

SVRCONN MQCHT

Connessione server (per l'utilizzo da parte dei client).

CLNTCONN MQCHT

Connessione client.

CLUSRCVR MQCHT

Ricevente cluster.

MQCHT_CLUSSDR

Mittente cluster.

CipherSpec (MQCFST)

Specifica di codifica SSL (identificativo parametro: MQCACH_SSL_CIPHER_SPEC).

La lunghezza massima della stringa è MQ_SSL_CIPHER_SPEC_LENGTH.

ClusterName (MQCFST)

Nome cluster (identificativo del parametro: MQCA_CLUSTER_NAME).

ClusterNameList (MQCFST)

Elenco nomi cluster (identificativo del parametro: MQCA_CLUSTER_NAMELIST).

CLWLChannelPriority (MQCFIN)

Priorità del canale del carico di lavoro del cluster (identificativo del parametro: MQIACH_CLWL_CHANNEL_PRIORITY).

CLWLChannelRank (MQCFIN)

Classificazione del canale del carico di lavoro del cluster (identificativo del parametro: MQIACH_CLWL_CHANNEL_RANK).

CLWLChannelWeight (MQCFIN)

Peso del canale del carico di lavoro del cluster (identificativo del parametro: MQIACH_CLWL_CHANNEL_WEIGHT).

ConnectionName (MQCFST)

Nome connessione (identificativo del parametro: MQCACH_CONNECTION_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_CONN_NAME_LENGTH.

DataConversion (MQCFIN)

Indica se il mittente deve convertire i dati dell'applicazione (identificativo parametro: MQIACH_DATA_CONVERSION).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQCDC_NO_SENDER_CONVERSIONE

Nessuna conversione da parte del mittente.

CONVERSIONE MQCDC_SENDER_

Conversione per mittente.

DiscInterval (MQCFIN)

Intervallo di disconnessione (identificativo parametro: MQIACH_DISC_INTERVAL).

HeaderCompression (MQCFIL)

Tecniche di compressione dei dati di intestazioni supportate dal canale (identificativo del parametro: MQIACH_HDR_COMPRESSION).

Per i canali mittente, server, mittente cluster, destinatario cluster e connessione client, i valori specificati sono in ordine di preferenza.

Il valore può essere uno o più dei seguenti:

MQCOMPRESS_NONE

Nessuna compressione dati di intestazione eseguita.

SISTEMA MQCOMPRESS

Compressione dati di intestazione eseguita correttamente.

HeartbeatInterval (MQCFIN)

Intervallo di heartbeat (identificativo del parametro: MQIACH_HB_INTERVAL).

KeepAliveInterval (MQCFIN)

Intervallo keep alive (identificativo parametro: MQIACH_KEEP_ALIVE_INTERVAL).

LocalAddress (MQCFST)

Indirizzo di comunicazione locale per il canale (identificativo del parametro: MQCACH_LOCAL_ADDRESS).

La lunghezza massima della stringa è MQ_LOCAL_ADDRESS_LENGTH.

LongRetryCount (MQCFIN)

Conteggio tentativi lunghi (identificativo parametro: MQIACH_LONG_RETRY).

LongRetryInterval (MQCFIN)

Timer lungo (identificativo del parametro MQIACH_LONG_TIMER).

MaxMsgLength (MQCFIN)

Lunghezza massima del messaggio (identificativo del parametro: MQIACH_MAX_MSG_LENGTH).

MCAName (MQCFST)

Nome dell'agent del canale dei messaggi (identificativo parametro: MQCACH_MCA_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_MCA_NAME_LENGTH.

MCAType (MQCFIN)

Tipo di agent del canale dei messaggi (identificativo del parametro: MQIACH_MCA_TYPE).

Il valore può essere uno dei seguenti:

PROCESSO MQMCAT

Processo

MQMCAT_THREAD

Sottoprocesso

MCAUserIdentifier (MQCFST)

Identificativo utente MCA (Message Channel Agent) (identificativo parametro: MQCACH_MCA_USER_ID).

La lunghezza massima dell'identificativo utente MCA è MQ_MCA_USER_ID_LENGTH.

MessageCompression (MQCFIL)

Tecniche di compressione dei dati del messaggio supportate dal canale (ID parametro: MQIACH_MSG_COMPRESSION).

Per i canali mittente, server, mittente cluster, destinatario cluster e connessione client, i valori specificati sono in ordine di preferenza.

Il valore può essere uno o più dei seguenti:

MQCOMPRESS_NONE

Nessuna compressione dati di messaggi eseguita. Questo è il valore predefinito.

RLE MQCOMPRESS

La compressione dei dati dei messaggi è stata eseguita mediante la codifica run-length.

MQCOMPRESS_ZLIBFAST

La compressione dei dati dei messaggi viene eseguita utilizzando la codifica ZLIB con la velocità con priorità.

MQCOMPRESS_ZLIBHIGH

La compressione dei dati dei messaggi viene eseguita utilizzando la codifica ZLIB con priorità di compressione.

MQCOMPRESS_QUALSIASI

È possibile utilizzare una qualsiasi tecnica di compressione supportata dal gestore code. Ciò è valido solo per i canali ricevente, richiedente e connessione server.

ModeName (MQCFST)

Nome modalità (ID parametro: MQCACH_MODE_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_MODE_NAME_LENGTH.

MsgExit (MQCFSL)

Nome uscita messaggio (identificativo del parametro: MQCACH_MSG_EXIT_NAME).

Il numero di nomi nell'elenco viene fornito dal campo di *Count* nella struttura MQCFSL. Sarà lo stesso di *Count* per *MsgUserData*. Può superare il numero di nomi di uscita specificato per il canale, nel qual caso i nomi in eccesso sono vuoti; il minimo è 1. La lunghezza di ciascun nome viene fornita dal campo *StringLength* in tale struttura.

La lunghezza massima del nome di uscita è MQ_EXIT_NAME_LENGTH.

MsgRetryCount (MQCFIN)

Conteggio tentativi messaggio (identificativo parametro: MQIACH_MR_COUNT).

Specifica il numero di volte per cui un messaggio di errore deve essere ritentato.

Questo parametro è valido solo per i canali ricevente, ricevente cluster e richiedente.

MsgRetryExit (MQCFST)

Nome uscita nuovo tentativo messaggio (identificativo del parametro: MQCACH_MR_EXIT_NAME).

Questo parametro è valido solo per i canali ricevente, ricevente cluster e richiedente.

La lunghezza massima della stringa è MQ_MAX_EXIT_NAME_LENGTH.

MsgRetryInterval (MQCFIN)

Intervallo tentativi messaggi (identificativo del parametro: MQIACH_MR_INTERVAL).

Specifica l'intervallo di tempo minimo in millisecondi tra i tentativi dei messaggi non riusciti.

Questo parametro è valido solo per i canali ricevente, ricevente cluster e richiedente.

MsgRetryUserData (MQCFST)

Dati utente uscita tentativi messaggio (identificativo del parametro: MQCACH_MR_EXIT_USER_DATA).

Specifica i dati utente che vengono passati all'uscita tentativi messaggio.

Questo parametro è valido solo per i canali ricevente, ricevente cluster e richiedente.

La lunghezza massima della stringa è MQ_EXIT_DATA_LENGTH.

MsgUserData (MQCFSL)

Dati utente di uscita del messaggio (identificativo del parametro: MQCACH_MSG_EXIT_USER_DATA).

Il numero di nomi nell'elenco viene fornito dal campo di *Count* nella struttura MQCFSL. Sarà uguale al conteggio per *MsgExit*. La lunghezza di ciascun nome viene fornita dal campo *StringLength* in tale struttura.

La lunghezza massima della stringa è MQ_EXIT_DATA_LENGTH.

NetworkPriority (MQCFIN)

Priorità di rete (identificativo del parametro: MQIACH_NETWORK_PRIORITY).

NonPersistentMsgSpeed (MQCFIN)

Velocità con cui devono essere inviati i messaggi non persistenti (identificativo del parametro: MQIACH_NPM_SPEED).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQNPMS_NORMAL

Velocità normale.

MQNPMS_FAST

Velocità veloce.

Password (MQCFST)

Password (identificativo del parametro: MQCACH_PASSWORD).

La lunghezza massima della stringa è MQ_PASSWORD_LENGTH.

PeerName (MQCFST)

Nome peer SSL (identificativo parametro: MQCACH_SSL_PEER_NAME).

La lunghezza massima della stringa è 256.

PutAuthority (MQCFIN)

Autorità put (identificativo del parametro: MQIACH_PUT_AUTHORITY).

Il valore può essere:

MQPA_PREDEFINITO

Viene utilizzato l'identificativo utente predefinito.

CONTEXT MQPA

Viene utilizzato un identificativo utente di contesto.

MQPA_ALTERNATE_OR_MCA

Viene utilizzato l'identificativo utente alternativo o MCA.

MQPA_ONLY_MCA

Viene utilizzato solo l'identificativo utente MCA.

QMgrName (MQCFST)

Nome del gestore code (identificativo del parametro: MQCA_Q_MGR_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

ReceiveExit (MQCFSL)

Nome uscita di ricezione (identificativo del parametro: MQCACH_RCV_EXIT_NAME).

Il numero di nomi nell'elenco viene fornito dal campo di *Count* nella struttura MQCFSL. Sarà lo stesso di *Count* per *ReceiveUserData*. Può superare il numero di nomi di uscita specificato per il canale, nel qual caso i nomi in eccesso sono vuoti; il minimo è 1. La lunghezza di ciascun nome viene fornita dal campo *StringLength* in tale struttura.

Per un canale di connessione client, la lunghezza massima del nome di uscita è MQ_MAX_EXIT_NAME_LENGTH. Per tutti gli altri canali, la lunghezza massima del nome dell'uscita è MQ_EXIT_NAME_LENGTH.

ReceiveUserData (MQCFSL)

Dati utente dell'uscita di ricezione (identificativo del parametro: MQCACH_RCV_EXIT_USER_DATA).

Il numero di nomi nell'elenco viene fornito dal campo di *Count* nella struttura MQCFSL. Sarà uguale al conteggio per *ReceiveExit*. La lunghezza di ciascun nome viene fornita dal campo *StringLength* in tale struttura.

La lunghezza massima della stringa è MQ_EXIT_DATA_LENGTH.

SecurityExit (MQCFST)

Nome dell'uscita di sicurezza (identificativo del parametro: MQCACH_SEC_EXIT_NAME).

Per un canale di connessione client, la lunghezza massima del nome di uscita è MQ_MAX_EXIT_NAME_LENGTH. Per tutti gli altri canali, la lunghezza massima del nome dell'uscita è MQ_EXIT_NAME_LENGTH.

SecurityUserData (MQCFST)

Dati utente dell'uscita di sicurezza (identificativo del parametro: MQCACH_SEC_EXIT_USER_DATA).

La lunghezza massima della stringa è MQ_EXIT_DATA_LENGTH.

SendExit (MQCFSL)

Nome uscita di invio (identificativo del parametro: MQCACH_SEND_EXIT_NAME).

Il numero di nomi nell'elenco viene fornito dal campo di *Count* nella struttura MQCFSL. Sarà lo stesso di *Count* per *SendUserData*. Può superare il numero di nomi di uscita specificato per il canale, nel qual caso i nomi in eccesso sono vuoti; il minimo è 1. La lunghezza di ciascun nome viene fornita dal campo *StringLength* in tale struttura.

Per un canale di connessione client, la lunghezza massima del nome di uscita è MQ_MAX_EXIT_NAME_LENGTH. Per tutti gli altri canali, la lunghezza massima del nome dell'uscita è MQ_EXIT_NAME_LENGTH.

SendUserData (MQCFSL)

Dati utente uscita invio (identificativo parametro: MQCACH_SEND_EXIT_USER_DATA).

Il numero di nomi nell'elenco viene fornito dal campo di *Count* nella struttura MQCFSL. Sarà uguale al conteggio per *SendExit*. La lunghezza di ciascun nome viene fornita dal campo *StringLength* in tale struttura.

La lunghezza massima della stringa è MQ_EXIT_DATA_LENGTH.

SeqNumberWrap (MQCFIN)

Numero di wrap della sequenza (identificativo del parametro: MQIACH_SEQUENCE_NUMBER_WRAP).

ShortRetryCount (MQCFIN)

Conteggio tentativi brevi (identificativo del parametro: MQIACH_SHORT_RETRY).

ShortRetryInterval (MQCFIN)

Timer breve (identificativo del parametro: MQIACH_SHORT_TIMER).

SSLClientAuthentication (MQCFIN)

Autenticazione client SSL (identificativo del parametro: MQIACH_SSL_CLIENT_AUTH).

Il valore può essere:

MQSCA_XX_ENCODE_CASE_ONE obbligatorio

Certificato richiesto.

MQSCA_XX_ENCODE_CASE_ONE facoltativo

Certificato facoltativo.

TpName (MQCFST)

Nome del programma di transazione (identificativo del parametro: MQCACH_TP_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_TP_NAME_LENGTH.

TransportType (MQCFIN)

Tipo di protocollo di trasmissione (identificativo del parametro: MQIACH_XMIT_PROTOCOL_TYPE).

Il valore può essere:

MQXPT_LU62

LU 6.2.

TCP MQXPT

TCP.

NETBIOS MQXPT

NetBIOS.

SPX MQXPT

SPX.

UserIdentifier (MQCFST)

Identificativo utente attività (identificativo parametro: MQCACH_USER_ID).

La lunghezza massima della stringa è MQ_USER_ID_LENGTH.

XmitQName (MQCFST)

Nome della coda di trasmissione (identificativo del parametro: MQCACH_XMIT_Q_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

Attributi di autenticazione canale

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi di autenticazione di canale

Solo gli attributi che si applicano al tipo di canale in questione sono inclusi nei dati evento.

ChannelProfile (MQCFST).

Profilo del canale (identificativo del parametro: MQCACH_CHANNEL_NAME).

La lunghezza massima è MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH.

Restituito: sempre.

ChannelAuthType (MQCFIN).

Tipo di autenticazione di canale (identificativo del parametro: MQIACF_CHLAUTH_TYPE).

Restituito: sempre.

Warning (MQCFIN).

Avvertenza (identificativo parametro: MQIACH_WARNING).

Restituito: sempre.

connectionNameList (MQCFSL).

Elenco nomi connessione (identificativo parametro: MQCACH_CONNECTION_NAME_LIST).

Lunghezza elemento: MQ_CONN_NAME_LENGTH.

Restituito: solo quando il tipo di autenticazione di canale è MQAUT_BLOCKADDR.

MCAUserIdList (MQCFSL).

Elenco ID utente MCA (identificativo del parametro: MQCACH_MCA_USER_ID_LIST).

Lunghezza elemento: MQ_MCA_USER_ID_LENGTH

Restituito: solo quando il tipo di autenticazione di canale è MQAUT_BLOCKUSER

MCAUser (MQCFST).

Utente MCA (identificativo del parametro: MQCACH_MCA_USER_ID).

Lunghezza massima: MQ_MCA_USER_ID_LENGTH.

Restituito: solo quando il tipo di autenticazione di canale è di un tipo di associazione (MQCAUT_SSLPEERMAP, MQCAUT_ADDRESSMAP, MQCAUT_USERMAP o MQCAUT_QMGRMAP).

ConnectionName (MQCFST).

Nome connessione (identificativo parametro: MQCACH_CONNECTION_NAME).

Lunghezza massima: MQ_CONN_NAME_LENGTH

Restituito: solo quando il tipo di autenticazione di canale è di un tipo di associazione (MQCAUT_SSLPEERMAP, MQCAUT_ADDRESSMAP, MQCAUT_USERMAP o MQCAUT_QMGRMAP).

UserSource (MQCFIN).

Origine utente (identificativo parametro: MQIACH_USER_SOURCE).

Restituito: solo quando il tipo di autenticazione di canale è di un tipo di associazione (MQCAUT_SSLPEERMAP, MQCAUT_ADDRESSMAP, MQCAUT_USERMAP o MQCAUT_QMGRMAP).

SSLPeerName (MQCFST).

Nome peer SSL (identificativo parametro: MQCACH_SSL_PEER_NAME).

Lunghezza massima: MQ_SSL_PEER_NAME_LENGTH.

Restituito: solo quando il tipo di autorizzazione canale è MQCAUT_SSLPEERMAP.

ClientId (MQCFST).

ID utente client (identificativo del parametro: MQCACH_CLIENT_USER_ID).

Lunghezza massima: MQ_MCA_USER_ID_LENGTH.

Restituito: solo quando il tipo di autenticazione di canale è MQCAUT_USERMAP.

RemoteQueueManagerName (MQCFST).

Nome gestore code remoto (identificativo del parametro: MQCA_REMOTE_Q_MGR_NAME).

Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

Restituito: solo quando il tipo di autorizzazione canale è MQCAUT_QMGRMAP.

Attributi listener**AlterationDate (MQCFST)**

Data di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_DATE).

La data, nel formato yyyy-mm-dd, in cui le ultime informazioni sono state modificate.

AlterationTime (MQCFST)

Ora di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_TIME).

L'ora, nel formato hh.mm.ss, in cui le informazioni sono state modificate l'ultima volta.

Adapter (MQCIN)

Numero adattatore (identificativo del parametro: MQIACH_ADAPTER).

Il numero dell'adattatore in cui NetBIOS resta in attesa. Questo parametro è valido solo su Windows.

Backlog (MQCIN)

Backlog (identificativo del parametro: MQIACH_BACKLOG).

Il numero di richieste di connessioni simultanee supportate dal listener.

Commands (MQCIN)

Numero dell'adattatore (identificativo del parametro: MQIACH_COMMAND_COUNT).

Il numero di comandi che il listener può utilizzare. Questo parametro è valido solo su Windows.

IPAddress (MQCFST)

Indirizzo IP (ID parametro: MQCACH_IP_ADDRESS).

Indirizzo IP per il listener specificato in formato IPv4 decimale puntato, IPv6 notazione esadecimale o nome host alfanumerico.

ListenerDesc (MQCFST)

Descrizione della definizione del listener (identificativo del parametro: MQCACH_LISTENER_DESC).

ListenerName (MQCFST)

Nome della definizione del listener (identificativo del parametro: MQCACH_LISTENER_NAME).

LocalName (MQCFST)

Nome locale NetBIOS (identificativo del parametro: MQCACH_LOCAL_NAME).

Il nome locale del NETBIOS utilizzato dal listener. Questo parametro è valido solo su Windows.

NetbiosNames (MQCFIN)

Nomi NetBIOS (identificativo del parametro: MQIACH_NAME_COUNT).

Il numero di nomi supportati dal listener. Questo parametro è valido solo su Windows.

Port (MQCFIN)

Numero di porta (identificativo del parametro: MQIACH_PORT).

Il numero porta per TCP/IP. Questo parametro è valido solo se il valore di `TransportType` è `MQXPT_TCP`.

Sessions (MQCFIN)

Sessioni NetBIOS (ID parametro: `MQIACH_SESSION_COUNT`).

Il numero di sessioni che il listener può utilizzare. Questo parametro è valido solo su Windows.

Socket (MQCFIN)

Numero socket SPX (identificativo del parametro: `MQIACH_SOCKET`).

Il socket SPX su cui ascoltare. Questo parametro è valido solo se il valore di `TransportType` è `MQXPT_SPX`.

StartMode (MQCFIN)

Modalità servizio (identificativo del parametro: `MQIACH_LISTENER_CONTROL`).

Specifica il modo in cui il listener deve essere avviato e arrestato. Il valore può essere:

MQSVC_CONTROL_MANUAL

Il listener viene avviato e arrestato manualmente dal comando utente.

MQSVC_CONTROL_Q_MGR

Il listener viene avviato e arrestato quando il gestore code viene avviato e arrestato.

MQSVC_CONTROL_Q_MGR_START

Il listener viene avviato all'avvio del gestore code, ma non viene arrestato all'arresto del gestore code.

TPName (MQCFST)

Nome del programma di transazione (identificativo del parametro: `MQCACH_TP_NAME`).

Il nome del programma di transazione LU 6.2 . Questo parametro è valido solo su Windows.

TransportType (MQCFIN)

Protocollo di comunicazione (identificativo del parametro: `MQIACH_XMIT_PROTOCOL_TYPE`).

Il valore può essere uno dei seguenti:

TCP MQXPT

TCP

MQXPT_LU62

LU 6.2

NETBIOS MQXPT

NetBIOS

SPX MQXPT

SPX

Attributi Elenco nomi

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi dell'elenco nomi

AlterationDate (MQCFST)

Data di modifica (identificativo del parametro: `MQCA_ALTERATION_DATE`).

La data dell'ultima modifica delle informazioni.

AlterationTime (MQCFST)

Ora di modifica (identificativo del parametro: `MQCA_ALTERATION_TIME`).

L'ora dell'ultima modifica delle informazioni.

NameCount (MQCFIN)

Numero di nomi nell'elenco nomi (identificativo del parametro: `MQIA_NAME_COUNT`).

Il numero di nomi contenuti nell'elenco nomi.

NameListDesc (MQCFST)

Descrizione della definizione dell'elenco nomi (identificativo del parametro: `MQCA_NAMELIST_DESC`).

La lunghezza massima della stringa è MQ_NAMELIST_DESC_LENGTH.

NameListName (MQCFST)

Il nome della definizione dell'elenco nomi (identificativo del parametro: MQCA_NAMELIST_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_NAMELIST_NAME_LENGTH.

NameListType (MQCFIN)

Tipo di elenco nomi (identificativo del parametro: MQIA_NAMELIST_TYPE).

Names (MQCFSL)

I nomi contenuti nell'elenco nomi (identificativo del parametro: MQCA_NAMES).

Il numero di nomi nell'elenco viene fornito dal campo di *Count* nella struttura MQCFSL. La lunghezza di ciascun nome viene fornita dal campo *StringLength* in tale struttura. La lunghezza massima di un nome è MQ_OBJECT_NAME_LENGTH.

Attributi processo

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi di processo

AlterationDate (MQCFST)

Data di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_DATE).

La data dell'ultima modifica delle informazioni.

AlterationTime (MQCFST)

Ora di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_TIME).

L'ora dell'ultima modifica delle informazioni.

ApplId (MQCFST)

Identificativo applicazione (identificativo parametro: MQCA_APPL_ID).

La lunghezza massima della stringa è MQ_PROCESS_APPL_ID_LENGTH.

ApplType (MQCFIN)

Tipo di applicazione (identificativo del parametro: MQIA_APPL_TYPE).

EnvData (MQCFST)

Dati di ambiente (identificativo parametro: MQCA_ENV_DATA).

La lunghezza massima della stringa è MQ_PROCESS_ENV_DATA_LENGTH.

ProcessDesc (MQCFST)

Descrizione della definizione del processo (identificativo del parametro: MQCA_PROCESS_DESC).

La lunghezza massima della stringa è MQ_PROCESS_DESC_LENGTH.

ProcessName (MQCFST)

Il nome della definizione del processo (identificativo del parametro: MQCA_PROCESS_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_PROCESS_NAME_LENGTH.

UserData (MQCFST)

Dati utente (identificativo parametro: MQCA_USER_DATA).

La lunghezza massima della stringa è MQ_PROCESS_USER_DATA_LENGTH.

Attributi Coda

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi della coda

Solo gli attributi che si applicano al tipo di coda in questione vengono inclusi nei dati evento.

AlterationDate (MQCFST)

Data di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_DATE).

La data dell'ultima modifica delle informazioni.

AlterationTime (MQCFST)

Ora di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_TIME).

L'ora dell'ultima modifica delle informazioni.

BackoutRequeueName (MQCFST)

Nome riaccodamento di backout eccessivo (identificativo parametro: MQCA_BACKOUT_REQ_Q_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

BackoutThreshold (MQCFIN)

Soglia di backout (identificativo parametro: MQIA_BACKOUT_THRESHOLD).

BaseQName (MQCFST)

Il nome della coda in cui si risolve l'alias (identificativo del parametro: MQCA_BASE_Q_NAME).

Questo è il nome di una coda definita sul gestore code locale.

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

CFstructure (MQCFST)

Nome struttura CF (identificativo parametro: MQCA_CF_STRUC_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_CF_STRUC_NAME_LENGTH.

ClusterName (MQCFST)

Nome cluster (identificativo del parametro: MQCA_CLUSTER_NAME).

ClusterNameList (MQCFST)

Elenco nomi cluster (identificativo del parametro: MQCA_CLUSTER_NAMELIST).

CLWLQueuePriority (MQCFIN)

Priorità coda (identificativo del parametro: MQIA_CLWL_Q_PRIORITY).

CLWLQueueRank (MQCFIN)

Classificazione coda (identificativo parametro: MQIA_CLWL_Q_RANK).

CLWLUseQ (MQCFIN)

Definisce il comportamento di un MQPUT quando la coda di destinazione ha sia un'istanza locale che almeno un'istanza cluster remota (identificativo del parametro: MQIA_CLWL_USEQ).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQCLWL_USEQ_ANY

Utilizzare code remote e locali.

MQCLWL_USEQ_LOCALE

Non utilizzare code remote.

MQCLWL_USEQ_AS_Q_MGR

Ereditare la definizione dall'attributo gestore code *CLWLUseQ*.

CreationDate (MQCFST)

Data di creazione della coda (identificativo del parametro: MQCA_CREATION_DATE).

La lunghezza massima della stringa è MQ_CREATION_DATE_LENGTH.

CreationTime (MQCFST)

Ora di creazione (identificativo del parametro: MQCA_CREATION_TIME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_CREATION_TIME_LENGTH.

DefBind (MQCFIN)

Collegamento predefinito (identificativo parametro: MQIA_DEF_BIND).

Il valore può essere:

MQBND_BIND_ON_OPEN

Collegamento corretto dalla chiamata MQOPEN.

MQBND_BIND_NO_FIXED

Collegamento non corretto.

MQBND_BIND_ON_XX_ENCODE_CASE_ONE gruppo

Consente a una applicazione di richiedere che un gruppo di messaggi sia assegnato alla stessa istanza di destinazione.

DefinitionType (MQCFIN)

Tipo di definizione della coda (identificativo del parametro: MQIA_DEFINITION_TYPE).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQQDT_PREDEFINED

Coda permanente predefinita.

MQQDT_PERMANENT_DYNAMIC

Coda permanente definita dinamicamente.

MQQDT_SHARED_DYNAMIC

Coda permanente definita dinamicamente condivisa.

DefInputOpenOption (MQCFIN)

L'opzione di apertura di input predefinita per definire se le code possono essere condivise (identificativo del parametro: MQIA_DEF_INPUT_OPEN_OPTION).

Il valore può essere:

MQOO_INPUT_EXCLUSIVE

Aprire la coda per ottenere i messaggi con accesso esclusivo.

MQOO_INPUT_SHARED

Aprire la coda per richiamare i messaggi con accesso condiviso.

DefPersistence (MQCFIN)

Persistenza predefinita (identificativo del parametro: MQIA_DEF_PERSISTENCE).

Il valore può essere uno dei seguenti:

PERSISTORA_MQPER_

Il messaggio è persistente.

MQPER_NOT_PERSISTENT

Il messaggio non è persistente.

DefPriority (MQCFIN)

Priorità predefinita (identificativo del parametro: MQIA_DEF_PRIORITY).

HardenGetBackout (MQCFIN)

Indica se rafforzare il backout (identificativo del parametro: MQIA_HARDEN_GET_BACKOUT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQQA_BACKOUT_HARDENED

Conteggio di backout ricordato.

MQQA_BACKOUT_NOT_HARDENED

Il conteggio di backout non può essere ricordato.

IndexType (MQCFIN)

Tipo di indice (identificativo del parametro: MQIA_INDEX_TYPE).

InhibitGet (MQCFIN)

Se le operazioni get sono consentite (identificativo del parametro: MQIA_INIB_GET).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQQA_GET_ALLOWED

Le operazioni get sono consentite.

MQQA_GET_INIBITO

Le operazioni get sono inibite.

InhibitPut (MQCFIN)

Se le operazioni put sono consentite (identificativo del parametro: MQIA_INIB_PUT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQQA_PUT_CONSENTITO

Le operazioni di inserimento sono consentite.

MQQA_PUT_INIBITO

Le operazioni di inserimento sono inibite.

InitiationQName (MQCFST)

Nome della coda di avvio (identificativo del parametro: MQCA_INITIATION_Q_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

MaxMsgLength (MQCFIN)

Lunghezza massima del messaggio (identificativo del parametro: MQIA_MAX_MSG_LENGTH).

MaxQDepth (MQCFIN)

Profondità massima della coda (identificativo del parametro: MQIA_MAX_Q_DEPTH).

MsgDeliverySequence (MQCFIN)

Se la priorità è rilevante (identificativo del parametro: MQIA_MSG_DELIVERY_SEQUENCE).

Il valore può essere uno dei seguenti:

PRIORITÀ_MQMDS

I messaggi vengono restituiti in ordine di priorità.

FIFO MQMDS

I messaggi vengono restituiti in ordine FIFO (first in, first out).

ProcessName (MQCFST)

Nome della definizione del processo per la coda (identificativo del parametro: MQCA_PROCESS_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_PROCESS_NAME_LENGTH.

QDepthHiEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi Grandezza coda elevata. (identificativo parametro: MQIA_Q_DEPTH_HIGH_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQEVN_ENABLED

Gli eventi grandezza coda elevata sono abilitati.

DISABILITAZIONE_MQEVN

Gli eventi di grandezza elevata della coda sono disabilitati.

QDepthHighLimit (MQCFIN)

Limite massimo per la profondità della coda (identificativo del parametro: MQIA_Q_DEPTH_HIGH_LIMIT).

La soglia rispetto alla quale viene confrontata la profondità della coda per generare un evento Grandezza coda elevata.

QDepthLoEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi Profondità minima coda. (identificativo del parametro: MQIA_Q_DEPTH_LOW_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQEVN_ENABLED

Gli eventi di profondità inferiore della coda sono abilitati.

DISABILITAZIONE_MQEVN

Gli eventi di profondità bassa della coda sono disabilitati.

QDepthLowLimit (MQCFIN)

Limite basso per la profondità della coda (identificativo del parametro MQIA_Q_DEPTH_LOW_LIMIT).

La soglia rispetto alla quale la profondità della coda viene confrontata per generare un evento
Grandezza coda bassa.

QDepthMaxEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi Coda piena. (identificativo parametro:
MQIA_Q_DEPTH_MAX_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQEVR_ENABLED

Gli eventi di profondità della coda piena sono abilitati.

DISABILITAZIONE_MQEVR

Gli eventi di grandezza della coda piena sono disabilitati.

QDesc (MQCFST)

Descrizione coda (identificativo del parametro: MQCA_Q_DESC).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_DESC_LENGTH.

QName (MQCFST)

Nome coda (identificativo parametro: MQCA_Q_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

QServiceInterval (MQCFIN)

Destinazione per l'intervallo di servizio della coda (identificativo del parametro:
MQIA_Q_SERVICE_INTERVAL).

L'intervallo di servizio utilizzato per il confronto per generare gli eventi Intervallo servizio coda elevato
e Intervallo servizio coda OK.

QType (MQCFIN)

Tipo di coda (identificativo del parametro: MQIA_Q_TYPE).

Il valore può essere:

ALIAS MQQT

Definizione coda alias.

LOCALE MQQT

Coda locale.

REMOTE MQQT

Definizione locale di una coda remota.

MODEL MQQT

Definizione coda modello.

QueueAccounting (MQCFIN)

Specifica se vengono raccolte le informazioni di account (identificativo del parametro:
MQIA_ACCOUNTING_Q).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MMON_UN

Le informazioni di account vengono raccolte per la coda.

MQMON_DISATTIVO

Le informazioni di account non vengono raccolte per la coda.

MGR MQMON_Q

La raccolta di informazioni di account per questa coda si basa sull'attributo gestore code
QueueAccounting.

QueueMonitoring (MQCFIN)

Livello di raccolta dei dati di controllo per la coda (identificativo del parametro: MQIA_MONITORING_Q).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQMON_DISATTIVO

La raccolta dati di controllo è disattivata.

MQMON_LOW

La raccolta dati di controllo viene attivato con un rapporto basso di raccolta dati.

MQMON_MEDIO

La raccolta dati di controllo viene attivato con un rapporto medio di raccolta dati.

MQMON_HIGH

La raccolta dati di controllo viene attivato con un rapporto elevato di raccolta dati.

MGR MQMON_Q

Il livello dei dati di controllo raccolti è basato sull'attributo del gestore code *QueueMonitoring*.

RemoteQMgrName (MQCFST)

Nome del gestore code remoto (identificativo del parametro: MQCA_REMOTE_Q_MGR_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

RemoteQName (MQCFST)

Nome della coda remota come noto localmente sul gestore code remoto (identificativo del parametro: MQCA_REMOTE_Q_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

RetentionInterval (MQCFIN)

Intervallo di conservazione (identificativo del parametro: MQIA_RETENTION_Interreg).

ServiceIntervalEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi Intervallo di servizio elevato o Intervallo di servizio OK.

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQQSIE_NONE

Non è stato creato alcun evento relativo all'intervallo di servizio.

MQQSIE_OK

Vengono creati eventi relativi all'intervallo di servizio OK.

MQQSIE_HIGH

Vengono creati eventi relativi all'intervallo di servizio massimo.

Shareability (MQCFIN)

Se la coda può essere condivisa (identificativo del parametro: MQIA_SHAREABILITY).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQQA_XX_ENCODE_CASE_ONE abilitazione

La coda è condivisibile.

MQQA_NOT_SHAREABLE

La coda non è condivisibile.

StorageClass (MQCFST)

Nome della classe di memoria (identificativo del parametro: MQCA_STORAGE_CLASS).

La lunghezza massima della stringa è MQ_STORAGE_CLASS_LENGTH.

TriggerControl (MQCFIN)

Controllo trigger (identificativo del parametro: MQIA_TRIGGER_CONTROL).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQT_DISATTIVO

Messaggi di trigger non richiesti.

MQT_ATTIVO

Messaggi trigger richiesti.

TriggerData (MQCFST)

Dati trigger (identificativo del parametro: MQCA_TRIGGER_DATA).

La lunghezza massima della stringa è MQ_TRIGGER_DATA_LENGTH.

TriggerDepth (MQCFIN)

Profondità trigger (identificativo del parametro: MQIA_TRIGGER_DEPTH).

TriggerMsgPriority (MQCFIN)

La priorità del messaggio di soglia per i trigger (identificativo del parametro: MQIA_TRIGGER_MSG_PRIORITY).

TriggerType (MQCFIN)

Tipo di trigger (identificativo del parametro: MQIA_TRIGGER_TYPE).

Il valore può essere:

MQTT_NONE

Nessun messaggio trigger.

MQTT_FIRST

Attiva messaggio quando la profondità della coda è compresa tra 0 e 1.

MQTT EVERY

Messaggio trigger per ogni messaggio.

DEPTH MQT

Messaggio trigger quando viene superata la soglia di profondità.

Usage (MQCFIN)

Utilizzo (identificativo del parametro: MQIA_USAGE).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQUS_NORMALE

Utilizzo normale.

MQUS TRASMISSIONE

Coda di trasmissione.

XmitQName (MQCFST)

Nome della coda di trasmissione (identificativo del parametro: MQCA_XMIT_Q_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

Attributi gestore code

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi del gestore code.

AccountingConnOverride (MQCFIN)

Specifica se le applicazioni possono sovrascrivere le impostazioni dei parametri del gestore code *QueueAccounting* e *MQIAccounting* (identificativo del parametro: MQIA_ACCOUNTING_CONN_OVERRIDE).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQMON_DISABLED

Le applicazioni non possono sovrascrivere le impostazioni dei parametri *QueueAccounting* e *MQIAccounting*.

Questo valore è il valore predefinito iniziale per il gestore code.

MQMON_ENABLED

Le applicazioni possono sovrascrivere le impostazioni dei parametri di *QueueAccounting* e *MQIAccounting* utilizzando il campo delle opzioni della struttura MQCNO della chiamata API MQCONN.

Questo parametro è valido solo su IBM i, UNIX, Linuxe Finestre.

AccountingInterval (MQCFIN)

L'intervallo di tempo, in secondi, in cui vengono scritti i record di account intermedi (identificativo del parametro MQIA_ACCOUNTING_INTERVAL).

Specificare un valore compreso tra 1 e 604.000.

Questo parametro è valido solo su IBM i, UNIX, Linuxe Finestre.

ActivityRecording (MQCFIN)

Specifica se la registrazione dell'attività è abilitata o disabilitata (identificativo parametro: MQIA_ACTIVITY_RECORDING).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQRECORDING_MSG

La registrazione attività è abilitata. I report di attività vengono consegnati alla coda di risposta specificata nel descrittore del messaggio.

MQRECORDING_Q

La registrazione attività è abilitata. I report di attività vengono consegnati a una coda con nome fisso.

MQRECORDING_DISABLED.

La registrazione attività è disabilitata.

AdoptNewMCACheck (MQCFIN)

Procedura per determinare se un MCA del destinatario esistente deve essere adottato quando viene rilevato un canale in entrata con lo stesso nome (identificativo del parametro: MQIA_ADOPTNEWMCA_CHECK).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQADOPT_CHECK_Q_MGR_NAME

Confrontare l'MCA destinatario e il canale in entrata. Se i nomi dei gestori code corrispondono, viene utilizzato l'MCA del destinatario esistente, purché sia attivo. Se non corrispondono, l'MCA del destinatario esistente viene annullato e viene creato un nuovo MCA.

MQADOPT_CHECK_NET_ADDR

Confrontare l'MCA destinatario e il canale in entrata. Se gli indirizzi di rete corrispondono, viene adottato l'MCA del ricevitore esistente purché sia attivo. Se non corrispondono, l'MCA del destinatario esistente viene annullato e viene creato un nuovo MCA.

CHECK_MQADOPT_ALL

Confrontare l'MCA destinatario e il canale in entrata. Se entrambi i nomi dei gestori code e gli indirizzi di rete corrispondono, l'MCA del destinatario esistente viene adottato se è attivo. Se non corrispondono, l'MCA del destinatario esistente viene annullato e viene creato un nuovo MCA.

MQADOPT_CHECK_NONE

Se l'MCA del ricevitore esistente è attivo, viene adottato senza alcun controllo.

AdoptNewMCAType (MQCFIN)

Specifica se gli MCA destinatario orfani devono essere riavviati quando viene rilevato un canale in entrata corrispondente alla procedura *AdoptNewMCACheck* (identificativo del parametro: MQIA_ADOPTNEWMCA_TYPE).

Il valore può essere:

MQADOPT_TYPE_NO

Non riavviare e adottare le MCA del destinatario orfane.

TIPO_MQADOPT_ALL

Riavviare e adottare gli MCA del destinatario orfani.

AlterationDate (MQCFST)

Data di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_DATE).

La data dell'ultima modifica delle informazioni.

AlterationTime (MQCFST)

Ora di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_TIME).

L'ora dell'ultima modifica delle informazioni.

AuthorityEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi di autorizzazione (non autorizzati) (identificativo del parametro: MQIA_AUTHORITY_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQEVR_ENABLED

Report di eventi di autorizzazione abilitato.

DISABILITAZIONE_MQEVR

Segnalazione eventi di autorizzazione disabilitata.

BridgeEvent (MQCFIN)

Determina se vengono generati eventi bridge IMS (identificativo del parametro: MQIA_BRIDGE_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQEVR_ENABLED

Tutti gli eventi bridge IMS sono abilitati.

DISABILITAZIONE_MQEVR

Tutti gli eventi bridge IMS sono disabilitati.

CertificateLabel (MQCFST)

Specifica l'etichetta del certificato per questo gestore code da utilizzare. L'etichetta identifica il certificato personale selezionato nel repository chiavi (identificativo del parametro: MQCA_CERT_LABEL).

CertificateValPolicy (MQCFIN)

Specifica quale politica di convalida del certificato TLS viene utilizzata per convalidare i certificati digitali ricevuti dai sistemi partner remoti (identificativo parametro MQIA_CERT_VAL_POLICY).

Questo attributo può essere utilizzato per controllare in che modo la convalida della catena di certificati è conforme agli standard di sicurezza del settore. Per ulteriori informazioni, consultare [Certificate validation policies in IBM MQ](#).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQ_CERT_VAL_POLICY_ANY

Applicare ciascuna delle politiche di convalida del certificato supportate dalla libreria dei socket protetti e accettare la catena di certificati se una delle politiche considera valida la catena di certificati. Questa impostazione può essere utilizzata per la massima retrocompatibilità con i vecchi certificati digitali che non sono conformi ai moderni standard di certificazione.

MQ_CERT_VAL_POLICY_RFC5280

Applicare solo la politica di convalida del certificato conforme RFC 5280. Questa impostazione fornisce una convalida più rigorosa rispetto all'impostazione ANY, ma rifiuta alcuni certificati digitali meno recenti.

Questo parametro è valido solo su UNIX, Linux e Finestre e può essere utilizzato solo su un gestore code con un livello di comando 7110 superiore.

Le modifiche a **CertificateValPolicy** diventano effettive:

- Quando viene avviato un nuovo processo del canale.
- Per i canali eseguiti come thread dell'iniziatore di canali, quando l'iniziatore di canali viene riavviato.
- Per i canali eseguiti come thread del listener, quando il listener viene riavviato.
- Per i canali che vengono eseguiti come thread di un processo di pooling del processo, quando il processo di pooling del processo viene avviato o riavviato ed esegue per la prima volta un canale TLS. Se il processo di pooling del processo ha già eseguito un canale TLS e si desidera

che la modifica diventi immediatamente effettiva, eseguire il comando MQSC **REFRESH SECURITY TYPE(SSL)**. Il processo di pool di processi è amqzmpa su UNIX, Linuxe Finestre.

- Quando viene immesso un comando **REFRESH SECURITY TYPE(SSL)**.

CFConlos (MQCFIN)

Specifica l'azione da eseguire quando il gestore code perde la connettività alla struttura di amministrazione o a qualsiasi struttura CF con CFConlos impostato su ASQMGR (identificativo del parametro: MQIA_QMGR_CFCONLOS).

Il valore può essere:

MQCFCONLOS_TERMINATE

Il gestore code termina quando si perde la connettività alla struttura CFS.

MQCFCONLOS_TOLERATE

Il gestore code tollera la perdita di connettività alle strutture CF senza terminare.

Questo parametro si applica solo a z/OS.

È possibile selezionare MQCFCONLOS_TOLERATE solo se tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code sono al livello di comando 710 o superiore e hanno OPMODE impostato su NEWFUNC.

ChannelAuthenticationRecords (MQCFIN)

Controlla se vengono utilizzati i record di autenticazione di canale (identificativo del parametro: MQIA_CHLAUTH_RECORDS).

I record di autenticazione di canale possono essere impostati e visualizzati indipendentemente dal valore di questo attributo.

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQCHLA_DISABLED

I record di autenticazione di canale non vengono controllati.

MQCHLA_ENABLED

I record di autenticazione di canale sono controllati.

ChannelAutoDef (MQCFIN)

Controlla se i canali riceventi e di connessione server possono essere definiti automaticamente (identificativo del parametro: MQIA_CHANNEL_AUTO_DEF).

La definizione automatica per i canali mittente del cluster è sempre abilitata.

Questo parametro è supportato nei seguenti ambienti: sistemi IBM i, UNIX, Linuxe Finestre.

Il valore può essere:

MQCHAD_DISABLED

Definizione automatica del canale disabilitata.

MQCHAD_ENABLED

Definizione automatica canale abilitata.

ChannelAutoDefEvent (MQCFIN)

Controlla se gli eventi di definizione automatica del canale vengono generati (identificativo del parametro: MQIA_CHANNEL_AUTO_DEF_EVENT), quando un canale ricevente, di connessione server o mittente del cluster viene definito automaticamente.

Questo parametro è supportato nei seguenti ambienti: sistemi IBM i, UNIX, Linuxe Finestre.

Il valore può essere:

MQEVR_DISABLED

Report eventi disabilitato.

MQEVR_ENABLED

Segnalazione eventi abilitata.

ChannelAutoDefExit (MQCFST)

Nome uscita definizione automatica canale (identificativo del parametro: MQCA_CHANNEL_AUTO_DEF_EXIT).

La lunghezza massima del nome di uscita è MQ_EXIT_NAME_LENGTH.

Questo parametro è supportato solo negli ambienti in cui è disponibile un prodotto MQSeries Versione 5.1 o successiva.

ChannelEvent (MQCFIN)

Determina se vengono generati gli eventi del canale (identificativo del parametro: MQIA_CHANNEL_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQEVR_ENABLED

Tutti gli eventi canale sono abilitati.

MQEVR_ECCEZIONE

Sono abilitati solo i seguenti eventi dei canali:

- MQRC_CHANNEL_ACTIVATED
- MQRC_CHANNEL_CONV_ERROR
- MQRC_CHANNEL_NOT_ACTIVATED
- MQRC_CHANNEL_STOPPED

DISABILITAZIONE MQEVR

Tutti gli eventi del canale sono disabilitati.

ChannelInitiatorControl (MQCFIN)

Specifica se l'iniziatore di canali deve essere avviato all'avvio del gestore code (identificativo del parametro: MQIA_CHINIT_CONTROL).

Il valore può essere:

MQSVC_CONTROL_MANUAL

L'iniziatore del canale non deve essere avviato automaticamente.

MQSVC_CONTROL_Q_MGR

L'iniziatore di canali deve essere avviato automaticamente all'avvio del gestore code.

Questo parametro è valido solo su IBM i, UNIX, Linuxe Finestre.

ChannelMonitoring (MQCFIN)

Livello di raccolta dati di monitoraggio in tempo reale per i canali (identificativo del parametro: MQIA_MONITORING_CHANNEL).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQMON_NONE

La raccolta dei dati di controllo è disabilitata, indipendentemente dall'impostazione dell'attributo del canale *ChannelMonitoring*.

MQMON_DISATTIVO

La raccolta di dati di controllo è disattivata per i canali che specificano MQMON_Q_MGR nell'attributo del canale *ChannelMonitoring*.

MMON_LOW

Il monitoraggio della raccolta dati è attivato con un rapporto basso di raccolta dati per i canali che specificano MQMON_Q_MGR nell'attributo del canale *ChannelMonitoring*.

MQMON_MEDIO

Il monitoraggio della raccolta dati è attivato con un rapporto moderato di raccolta dati per i canali che specificano MQMON_Q_MGR nell'attributo del canale *ChannelMonitoring*.

MQMON_HIGH

Il monitoraggio della raccolta dati viene attivato con un rapporto elevato di raccolta dati per i canali che specificano MQMON_Q_MGR nell'attributo del canale *ChannelMonitoring*.

ChannelStatistics (MQCFIN)

Controlla se i dati delle statistiche devono essere raccolti per i canali (identificativo del parametro: MQIA_STATISTICS_CHANNEL).

Il valore può essere:

MQMON_NONE

La raccolta dei dati statistici viene disattivata per i canali indipendentemente dall'impostazione del relativo parametro *ChannelStatistics*. Questo valore è il valore predefinito iniziale del gestore code.

MQMON_OFF

La raccolta dei dati statistici è disattivata per i canali specificando il valore MQMON_Q_MGR nel parametro *ChannelStatistics*.

MQMON_LOW

La raccolta dati delle statistiche è attivata, con un rapporto basso di raccolta dati, per i canali che specificano il valore MQMON_Q_MGR nel parametro *ChannelStatistics*.

MQMON_MEDIUM

La raccolta dati delle statistiche è attivata, con un rapporto moderato di raccolta dati, per canali che specificano un valore di MQMON_Q_MGR nel parametro *ChannelStatistics*.

MQMON_HIGH

La raccolta dati statistici è attivata, con un rapporto elevato di raccolta dati, per canali che specificano il valore MQMON_Q_MGR nel parametro *ChannelStatistics*.

Su z/OS, questo parametro attiva semplicemente la raccolta di dati delle statistiche, indipendentemente dal valore selezionato. La specifica di LOW, MEDIUM o HIGH non comporta alcuna differenza sui risultati.

ChinitAdapters (MQCFIN)

Numero di attività secondarie dell'adattatore iniziatore di canali da utilizzare per l'elaborazione di chiamate IBM MQ (identificativo del parametro: MQIA_CHINIT_ADAPTERS).

Questo valore deve essere compreso tra 0 e 9999.

ChinitDispatchers (MQCFIN)

Il numero di dispatcher da utilizzare per l'iniziatore di canali (identificativo del parametro: MQIA_CHINIT_DISPATCHERS).

ChinitServiceParm (MQCFST)

Questo attributo è riservato per l'utilizzo da parte di IBM (identificativo parametro: MQCA_CHINIT_SERVICE_PARM).

ChinitTraceAutoStart (MQCFIN)

Specifica se la traccia dell'iniziatore di canali deve essere avviata automaticamente (identificativo del parametro: MQIA_CHINIT_TRACE_AUTO_START).

Il valore può essere:

MQTRAXSTR_SI

La traccia dell'iniziatore di canali viene avviata automaticamente.

MQTRAXSTR_NO

La traccia dell'iniziatore di canale non viene avviata automaticamente.

ChinitTraceTableSize (MQCFIN)

Dimensione dello spazio dati di traccia dell'iniziatore del canale, in MB (identificativo del parametro: MQIA_CHINIT_TRACE_TABLE_SIZE).

ClusterSenderMonitoring (MQCFIN)

Livello di raccolta dei dati di monitoraggio in tempo reale per i canali mittenti del cluster definiti automaticamente (identificativo del parametro: MQIA_MONITORING_AUTO_CLUSSDR).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MGR MQMON_Q

La raccolta dei dati di monitoraggio viene ereditata dall'impostazione dell'attributo *ChannelMonitoring* nell'oggetto Gestore code.

MQMON_DISATTIVO

La raccolta dei dati di controllo è disabilitata.

MMON_LOW

La raccolta dati di controllo viene attivato con un rapporto basso di raccolta dati.

MQMON_MEDIO

La raccolta dati di controllo viene attivato con un rapporto medio di raccolta dati.

MQMON_HIGH

La raccolta dati di controllo viene attivato con un rapporto elevato di raccolta dati.

ClusterSenderStatistics (MQCFIN)

Controlla se i dati statistici devono essere raccolti per i canali mittenti del cluster definiti automaticamente (identificativo del parametro: MQIA_STATISTICS_AUTO_CLUSSDR).

Il valore può essere:

MQMON_Q_MGR

La raccolta dei dati statistici viene ereditata dall'impostazione del parametro *ChannelStatistics* del gestore code. Questo valore è il valore predefinito iniziale del gestore code.

MQMON_OFF

La raccolta dei dati statistici per il canale è disabilitata.

MQMON_LOW

A meno che *ChannelStatistics* non sia MQMON_NONE, questo valore specifica una bassa velocità di raccolta dati con un effetto minimo sulle prestazioni del sistema.

MQMON_MEDIUM

A meno che *ChannelStatistics* non sia MQMON_NONE, questo valore specifica una velocità moderata di raccolta dati.

MQMON_HIGH

A meno che *ChannelStatistics* non sia MQMON_NONE, questo valore specifica una velocità elevata di raccolta dati.

Su z/OS, questo parametro attiva semplicemente la raccolta di dati delle statistiche, indipendentemente dal valore selezionato. La specifica di LOW, MEDIUM o HIGH non comporta alcuna differenza sui risultati.

ClusterWorkLoadData (MQCFST)

I dati passati all'uscita del carico di lavoro del cluster (identificativo del parametro: MQCA_CLUSTER_WORKLOAD_DATA).

ClusterWorkLoadExit (MQCFST)

Nome dell'uscita del carico di lavoro del cluster (identificativo del parametro: MQCA_CLUSTER_WORKLOAD_EXIT).

La lunghezza massima del nome di uscita è MQ_EXIT_NAME_LENGTH.

ClusterWorkLoadLength (MQCFIN)

Lunghezza carico di lavoro cluster (identificativo parametro: MQIA_CLUSTER_WORKLOAD_LENGTH).

La lunghezza massima del messaggio passato all'exit del carico di lavoro del cluster.

CLWLMRUChannels (MQCFIN)

Numero massimo di canali utilizzati più di recente per il bilanciamento del carico di lavoro del cluster (identificativo del parametro: MQIA_CLWL_MRU_CHANNELS).

CLWLUseQ (MQCFIN)

Definisce il comportamento di un MQPUT quando la coda di destinazione ha sia un'istanza locale che almeno un'istanza cluster remota (identificativo del parametro: MQIA_CLWL_USEQ).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQCLWL_USEQ_ANY

Utilizzare code remote e locali.

MQCLWL_USEQ_LOCALE

Non utilizzare code remote.

CodedCharSetId (MQCFIN)

CCSID (coded character set identifier) (identificativo del parametro: MQIA_CODED_CHAR_SET_ID).

CommandEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi del comando (identificativo del parametro: MQIA_COMMAND_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

DISABILITAZIONE_MQEVN

Generazione evento comando disabilitata.

MQEVN_ENABLED

Generazione evento comando abilitata.

MQEVN_NO_DISPLAY

Gli eventi comando vengono generati per tutti i comandi diversi dai comandi MQSC DISPLAY e PCF Inquire.

CommandEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi di comando (identificativo del parametro: MQIA_COMMAND_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQEVN_DISABLED

Report eventi disabilitato.

MQEVN_ENABLED

Segnalazione eventi abilitata.

MQEVN_NO_DISPLAY

Notifica degli eventi abilitata per tutti i comandi riusciti tranne i comandi di interrogazione.

CommandInputQName (MQCFST)

Nome della coda di input del comando (identificativo del parametro: MQCA_COMMAND_INPUT_Q_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

CommandLevel (MQCFIN)

Livello di comando supportato dal gestore code (identificativo del parametro: MQIA_COMMAND_LEVEL).

 CommandScope (MQCFIN)

Ambito del comando (identificativo del parametro: MQCACF_COMMAND_SCOPE). Questo parametro si applica solo a z/OS.

Specifica il modo in cui viene eseguito il comando quando il gestore code è membro di un gruppo di condivisione code. È possibile specificare uno dei seguenti valori:

- Vuoto (o omettere il parametro del tutto). Il comando viene eseguito sul gestore code in cui è stato immesso.
- Un nome di gestore code. Il comando viene eseguito sul gestore code specificato, a condizione che sia attivo nel gruppo di condivisione code. Se si specifica un nome gestore code diverso dal gestore code in cui è stato immesso, è necessario utilizzare un ambiente di gruppo di condivisione code. Il server dei comandi deve essere attivato.
- Un asterisco " * ". Il comando viene eseguito nel gestore code locale e viene passato anche a ogni gestore code attivo nel gruppo di condivisione code.

La lunghezza massima è MQ_QSG_NAME_LENGTH.

CommandServerControl (MQCFIN)

Specifica se il server dei comandi deve essere avviato all'avvio del gestore code (identificativo del parametro: MQIA_CMD_SERVER_CONTROL).

Il valore può essere:

MQSVC_CONTROL_MANUAL

Il server dei comandi non deve essere avviato automaticamente.

MQSVC_CONTROL_Q_MGR

Il server dei comandi deve essere avviato automaticamente all'avvio del gestore code.

Questo parametro è valido solo su IBM i, UNIX, Linuxe Finestre.

ConfigurationEvent (MQCFIN)

Controlla se sono stati generati eventi di configurazione (identificativo del parametro: MQIA_CONFIGURATION_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

DISABILITAZIONE_MQEVN

Generazione evento di configurazione disabilitata.

MQEVN_ENABLED

Generazione evento di configurazione abilitata.

ConnAuth (MQCFST)

Il nome di un oggetto delle informazioni di autenticazione utilizzato per fornire l'ubicazione dell'autenticazione ID utente e password (identificativo parametro: MQCA_CONN_AUTH).

La lunghezza massima della stringa è MQ_AUTH_INFO_NAME_LENGTH. È possibile specificare solo gli oggetti di informazioni di autenticazione con tipo IDPWOS o IDPWLDAP; altri tipi generano un messaggio di errore quando OAM (su UNIX, Linuxe Finestre) o il componente di sicurezza (su z/OS) leggono la configurazione.

Custom (MQCFST)

Attributo personalizzato per nuove funzioni (identificativo del parametro: MQCA_CUSTOM).

Questo attributo è riservato alla configurazione di nuove funzioni prima che vengano introdotti attributi separati. Può contenere i valori di zero o più attributi come coppie di nome e valore dell'attributo, separati da almeno uno spazio. Le coppie nome - valore dell'attributo hanno il formato NAME (VALUE). Le virgolette singole devono essere precedute da un altro apice.

Questa descrizione viene aggiornata quando vengono introdotte le funzioni che utilizzano questo attributo. Attualmente non ci sono valori possibili per *Custom*.

La lunghezza massima della stringa è MQ_CUSTOM_LENGTH.

CPILevel (MQCFIN)

Livello CPI (identificativo del parametro: MQIA_CPI_LEVEL).

DeadLetterQName (MQCFST)

Il nome della coda dei messaggi non recapitati (identificativo del parametro: MQCA_DEAD_LETTER_Q_NAME).

Specifica il nome della coda locale che deve essere utilizzata per i messaggi non trasmessi. I messaggi vengono inviati su questa coda se non è possibile instradarli verso le corrette destinazioni.

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

DefXmitQName (MQCFST)

Nome della coda di trasmissione predefinita (identificativo del parametro: MQCA_DEF_XMIT_Q_NAME).

Questo è il nome della coda di trasmissione predefinita utilizzata per la trasmissione dei messaggi ai gestori code remoti, se non vi è alcuna altra indicazione di quale coda di trasmissione utilizzare.

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

DNSGroup (MQCFST)

Questo parametro non è più utilizzato. Fare riferimento a WLM/DNS non più supportato (identificativo parametro: MQCA_DNS_GROUP).

La lunghezza massima di questo nome è MQ_DNS_GROUP_NAME_LENGTH.

DNSWLM (MQCFIN)

Questo parametro non è più utilizzato. Fare riferimento a WLM/DNS non più supportato (identificativo parametro: MQIA_DNS_WLM).

Il valore può essere uno dei seguenti:

SÌ MQDNSWLM

Questo valore può essere visualizzato su un gestore code migrato da una release precedente. Il valore viene ignorato.

MQDNSWLM_NO

Questo è l'unico valore supportato dal gestore code.

EncryptionPolicySuiteB (MQCFIL)

Specifica se viene utilizzata la crittografia conforme a Suite B e quale livello di intensità viene utilizzato (identificativo parametro MQIA_SUITE_B_STRENGTH).

Il valore può essere uno o più dei seguenti:

MQ_SUITE_B_NONE

La crittografia conforme alla suite B non è utilizzata.

MQ_SUITE_B_128_BIT

Viene utilizzata la sicurezza della suite B a 128 bit.

MQ_SUITE_B_192_BIT

Viene utilizzata la sicurezza della suite B a 192 bit.

Se vengono specificati elenchi non validi, come ad esempio MQ_SUITE_B_NONE con MQ_SUITE_B_128_BIT, viene emesso l'errore MQRCCF_SUITE_B_ERROR.

ExpiryInterval (MQCFIN)

Intervallo di scadenza (identificativo del parametro: MQIA_EXPIRY_INTERVAL).

Force (MQCFIN)

Forzare le modifiche (identificativo parametro: MQIACF_FORCE).

Specifica se il comando viene forzato per il completamento se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- DefXmitQName è specificato e
- Un'applicazione ha una coda remota aperta, la cui risoluzione è influenzata da questa modifica.

GroupUR (MQCFIN)

Controlla se le applicazioni client XA possono stabilire transazioni con un'unità GROUP di disposizione del ripristino (identificativo del parametro: MQIA_GROUP_UR).

Il valore può essere uno dei seguenti:

DISABILITAZIONE_MQGUR

Le applicazioni client XA devono connettersi utilizzando un nome gestore code.

INDIRIZZO_MQGUR_E

Le applicazioni client XA possono stabilire transazioni con un'unità di gruppo di disposizione del recupero specificando un nome QSG quando si collegano.

IGQPutAuthority (MQCFIN)

Autorità di inserimento IGQ (identificativo del parametro: MQIA_IGQ_PUT_AUTHORITY).



IGQUserId (MQCFST)

Identificativo utente dell'agent di accodamento all'interno del gruppo (identificativo del parametro: MQCA_IGQ_USER_ID). Questo parametro è valido solo su z/OS quando il gestore code è membro di un gruppo di condivisione code.

Specifica l'identificativo utente associato all'agent di accodamento interno al gruppo locale. Questo identificativo è uno degli ID utente che potrebbero essere controllati per l'autorizzazione quando l'agent IGQ inserisce i messaggi nelle code locali. Gli identificativi utente effettivi selezionati dipendono dall'impostazione dell'attributo *IGQPutAuthority* e dalle opzioni di sicurezza esterne.

La lunghezza massima è MQ_USER_ID_LENGTH.

InhibitEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi di inibizione (Inibizione Get e Inibizione Put) (identificativo del parametro: MQIA_INIB_EVENT).

Il valore può essere:

DISABILITAZIONE_MQEVN

Report eventi disabilitato.

MQEVN_ENABLED

Segnalazione eventi abilitata.

IntraGroupQueuing (MQCFIN)

Accodamento all'interno del gruppo (identificativo del parametro: MQIA_INTRA_GROUP_QUEUING).

IPAddressVersion (MQCFIN)

Specifica la versione IP da utilizzare (identificativo del parametro: MQIA_IP_ADDRESS_VERSION).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQIPADDR_IPV4

Viene utilizzato lo stack IPv4 .

MQIPADDR_IPV6

Viene utilizzato lo stack IPv6 .

ListenerTimer (MQCFIN)

L'intervallo di tempo, in secondi, tra i tentativi di riavviare un listener a seguito di un errore APPC o TCP/IP (identificativo del parametro: MQCA_LISTENER_TIMER).

LocalEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi di errore locali (identificativo parametro: MQIA_LOCAL_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

DISABILITAZIONE_MQEVN

Report eventi disabilitato.

MQEVN_ENABLED

Segnalazione eventi abilitata.

LoggerEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi del log di ripristino (identificativo del parametro: MQIA_LOGGER_EVENT).

Il valore può essere:

MQEVN_DISABLED

Report eventi disabilitato.

MQEVN_ENABLED

Segnalazione eventi abilitata. Questo valore è valido solo sui gestori code che utilizzano la registrazione lineare.

Questo parametro è valido solo su IBM i, UNIX, Linuxe Finestre.

z/OS

LUGroupName (MQCFST)

Nome LU generico per il listener LU 6.2 (identificativo del parametro MQCA_LU_GROUP_NAME).

Il nome LU generico che deve essere utilizzato dal listener LU 6.2 che gestisce le trasmissioni in entrata per il gruppo di condivisione code.

Questo parametro si applica solo a z/OS .

La lunghezza massima della stringa è MQ_LU_NAME_LENGTH.

z/OS

LUName (MQCFST)

Nome LU da utilizzare per le trasmissioni LU in uscita 6.2 (identificativo parametro: MQCA_LU_NAME).

Il nome della LU da utilizzare per le trasmissioni LU in uscita 6.2 . Impostare questo parametro in modo che sia uguale al nome della LU che deve essere utilizzata dal listener per le trasmissioni in entrata.

Questo parametro si applica solo a z/OS .

La lunghezza massima della stringa è MQ_LU_NAME_LENGTH.

LU62ARMSuffix (MQCFST)

Il suffisso di SYS1.PARMLIB membro APPCPMxx, che nomina LUADD per questo iniziatore di canale (identificativo del parametro MQCA_LU62_ARM_SUFFIX).

La lunghezza massima di questo nome è MQ_ARM_SUFFIX_LENGTH.

LU62Channels (MQCFIN)

Numero massimo di canali correnti che utilizzano il protocollo di trasmissione LU 6.2 , inclusi i client connessi ai canali di connessione server (identificativo del parametro: MQIA_LU62_CHANNELS).

LUGroupName (MQCFST)

Il nome LU generico che il listener LU 6.2 che gestisce le trasmissioni in entrata per il gruppo di condivisione code deve utilizzare. Questo nome deve essere uguale a *LUName* (identificativo del parametro: MQCA_LU_GROUP_NAME).

La lunghezza massima di questo nome è MQ_LU_NAME_LENGTH.

LUName (MQCFST)

Il nome LU che il listener LU 6.2 che gestisce le trasmissioni in uscita deve utilizzare. Questo nome deve corrispondere a *LUGroupName* (identificativo del parametro: MQCA_LU_NAME).

La lunghezza massima di questo nome è MQ_LU_NAME_LENGTH.

MaxActiveChannels (MQCFIN)

Numero massimo di canali che possono essere attivi contemporaneamente (identificativo del parametro: MQIA_ACTIVE_CHANNELS).

MaxChannels (MQCFIN)

Numero massimo di canali correnti, inclusi i client connessi ai canali di connessione server (identificativo del parametro: MQIA_MAX_CHANNELS).

MaxHandles (MQCFIN)

Numero massimo di handle (identificativo del parametro: MQIA_MAX_HANDLES).

Specifica il numero massimo di handle che un lavoro può tenere aperte nello stesso momento.

MaxMsgLength (MQCFIN)

Lunghezza massima del messaggio (identificativo del parametro: MQIA_MAX_MSG_LENGTH).

MaxPriority (MQCFIN)

Priorità massima (identificativo parametro: MQIA_MAX_PRIORITY).

MaxUncommittedMsgs (MQCFIN)

Numero massimo di messaggi senza commit all'interno di un'unità di lavoro (identificativo del parametro: MQIA_MAX_UNCOMMITTED_MSGS).

Cioè:

- Il numero di messaggi che può essere richiamato, più
- Il numero di messaggi che può essere inviato su una coda, più
- Tutti i messaggi di trigger generati all'interno di questa unità di lavoro

sotto un syncpoint. Questo limite non si applica ai messaggi richiamati o inviati esternamente ai syncpoint.

MQIAccounting (MQCFIN)

Controlla se le informazioni di account per i dati MQI devono essere raccolte (identificativo del parametro: MQIA_ACCOUNTING_MQI).

Il valore può essere:

MQMON_OFF

La raccolta dei dati di account MQI è disabilitata. Questo valore è il valore predefinito iniziale del gestore code.

MQMON_ON

La raccolta dati di account MQI è abilitata.

Questo parametro è valido solo su IBM i, UNIX, Linuxe Finestre.

MQIStatistics (MQCFIN)

Controlla se i dati di monitoraggio delle statistiche devono essere raccolti per il gestore code (identificativo del parametro MQIA_STATISTICS_MQI).

Il valore può essere:

MQMON_OFF

La raccolta dati per le statistiche MQI è disabilitata. Questo valore è il valore predefinito iniziale del gestore code.

MQMON_ON

La raccolta dati per le statistiche MQI è abilitata.

Questo parametro è valido solo su IBM i, UNIX, Linuxe Finestre.

MsgMarkBrowseInterval (MQCFIN)

Intervallo mark - browse (identificativo del parametro MQIA_MSG_MARK_BROWSE_INTERVAL).

Specifica l'intervallo di tempo in millisecondi dopo il quale il gestore code può deselezionare automaticamente i messaggi.

Specificare un valore compreso tra 0 e 999.999.999 oppure il valore speciale MQMMBI_UNLIMITED.

Un valore pari a 0 fa sì che il gestore code annulla immediatamente il contrassegno dei messaggi.

MQMMBI_UNLIMITED indica che il gestore code non deseleziona automaticamente i messaggi.

OutboundPortMax (MQCFIN)

Valore massimo dell'intervallo di porte in uscita (identificativo del parametro: MQIA_OUTBOUND_PORT_MAX).

Il limite superiore per l'intervallo di numeri di porta utilizzato durante il bind dei canali in uscita.

OutboundPortMin (MQCFIN)

Valore minimo dell'intervallo di porte in uscita (identificativo del parametro: MQIA_OUTBOUND_PORT_MIN).

Il limite inferiore per l'intervallo di numeri di porta utilizzato durante il bind dei canali in uscita.

Parent (MQCFST)

Il nome del gestore code a cui questo gestore code deve connettersi gerarchicamente come child (identificativo del parametro MQCA_PARENT).

Un valore vuoto indica che questo gestore code non ha alcun gestore code principale. Se è presente un gestore code principale esistente, è disconnesso. Questo valore è il valore predefinito iniziale del gestore code.

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

Nota:

- L'utilizzo delle connessioni gerarchiche IBM MQ richiede che l'attributo del gestore code PSMODE sia impostato su MQPSM_ENABLED.
- Il valore di *Parent* può essere impostato su un valore vuoto se PSMODE è impostato su MQPSM_DISABLED.
- Prima di connettersi a un gestore code gerarchicamente come child, i canali in entrambe le direzioni devono esistere tra il gestore code parent e il gestore code child.
- Se è definito un elemento principale, il comando **Change Queue Manager** si disconnette dall'elemento principale originale e invia un flusso di connessioni al nuovo gestore code principale.
- Il corretto completamento del comando non significa che l'azione è stata completata o che verrà completata correttamente. Utilizzare il comando **Inquire Pub/Sub Status** per tenere traccia dello stato della relazione principale richiesta.

PerformanceEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi correlati alle prestazioni (identificativo del parametro: MQIA_PERFORMANCE_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

DISABILITAZIONE_MQEV

Report eventi disabilitato.

MQEV_ENABLED

Segnalazione eventi abilitata.

Platform (MQCFIN)

Piattaforma su cui risiede il gestore code (identificativo del parametro: MQIA_PLATFORM).

PubSubClus (MQCFIN)

Controlla se il gestore code partecipa al cluster di pubblicazione / sottoscrizione (identificativo del parametro: MQIA_PUBSUB_CLUSTER).

Il valore può essere:

MQPSCLUS_ENABLED

La creazione o la ricezione di definizioni di argomenti in cluster e sottoscrizioni cluster è consentita.

Nota: L'introduzione di un argomento in cluster in un cluster IBM MQ di grandi dimensioni può causare un peggioramento delle prestazioni. Questa degradazione si verifica perché tutti i repository parziali vengono notificati di tutti gli altri membri del cluster. Le sottoscrizioni non previste potrebbero essere create su tutti gli altri nodi; ad esempio, dove proxysub(FORCE) è specificato. Un numero elevato di canali potrebbe essere avviato da un gestore code; ad esempio, in caso di risincronizzazione dopo un errore del gestore code.

MQPSCLUS_DISABLED

La creazione o la ricezione di definizioni di argomenti in cluster e di sottoscrizioni cluster è inibita. Le creazioni o le ricevute vengono registrate come avvertenze nei log degli errori del gestore code.

PubSubMaxMsgRetryCount (MQCFIN)

Il numero di tentativi di rielaborazione di un messaggio durante l'elaborazione di un messaggio di comando non riuscito nel punto di sincronizzazione (identificativo parametro MQIA_PUBSUB_MAXMSG_RETRY_COUNT).

Il valore può essere:

0 to 999 999 999

Il valore iniziale è 5.

PubSubMode (MQCFIN)

Specifica se il motore di pubblicazione / sottoscrizione e l'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione accodata sono in esecuzione. Il motore di pubblicazione / sottoscrizione consente alle applicazioni

di pubblicare o sottoscrivere utilizzando l'API (application programming interface). L'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione controlla le code utilizzate dall'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione accodata (identificativo del parametro MQIA_PUBSUB_MODE).

Il valore può essere:

MQPSM_COMPAT

Il motore di pubblicazione/sottoscrizione è in esecuzione. È quindi possibile pubblicare o sottoscrivere utilizzando l'API (application programming interface). L'interfaccia di pubblicazione/ sottoscrizione non è in esecuzione. Pertanto, tutti i messaggi inseriti nelle code monitorate dall'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione in coda non vengono utilizzati. MQPSM_COMPAT viene utilizzato per la compatibilità ... con le versioni di IBM Integration Bus (precedentemente note come WebSphere Message Broker) precedenti alla 7 che utilizzano questo gestore code.

MQPSM_DISABLED

Il motore di pubblicazione/sottoscrizione e l'interfaccia di pubblicazione/sottoscrizione in coda non sono in esecuzione. Non è quindi possibile pubblicare o sottoscrivere utilizzando l'API (application programming interface). I messaggi di pubblicazione / sottoscrizione inseriti nelle code monitorate dall'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione accodata non vengono utilizzati.

MQPSM_ENABLED

Il motore di pubblicazione/sottoscrizione e l'interfaccia di pubblicazione/sottoscrizione in coda sono in esecuzione. È quindi possibile pubblicare o sottoscrivere utilizzando l'API (application programming interface) e le code monitorate dall'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione in coda. Questo valore è il valore predefinito iniziale del gestore code.

PubSubNPInputMsg (MQCFIN)

Se eliminare (o conservare) un messaggio di input non consegnato (identificativo del parametro: MQIA_PUBSUB_NP_MSG).

Il valore può essere:

MQUNDELIVERED_DISCARD

I messaggi di input non persistenti vengono eliminati se non possono essere elaborati.

MQUNDELIVERED_KEEP

I messaggi di input non persistenti non vengono eliminati se non possono essere elaborati. In questa situazione, l'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione in coda continua a ritentare il processo a intervalli appropriati e non continua l'elaborazione dei successivi messaggi.

PubSubNPResponse (MQCFIN)

Controlla il comportamento dei messaggi di risposta non recapitati (identificativo parametro: MQIA_PUBSUB_NP_RESP).

Il valore può essere:

MQUNDELIVERED_NORMAL

Le risposte non persistenti che non è possibile collocare sulla coda di risposta vengono collocate sulla coda messaggi non recapitabili. Se non possono essere inseriti nella coda dei messaggi non recapitabili, vengono eliminati.

MQUNDELIVERED_SAFE

Le risposte non persistenti che non è possibile collocare sulla coda di risposta vengono collocate sulla coda messaggi non recapitabili. Se la risposta non può essere inviata e non può essere inserita nella coda di messaggi non recapitabili, l'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione in coda esegue il rollback dell'operazione corrente. L'operazione viene ritentata a intervalli appropriati e non continua l'elaborazione dei messaggi successivi.

MQUNDELIVERED_DISCARD

Le risposte non persistenti non inserite nella coda di risposte vengono eliminate.

MQUNDELIVERED_KEEP

Le risposte non persistenti non vengono inserite nella coda di messaggi non recapitabili o eliminate. Invece, l'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione in coda esegue il backout dell'operazione corrente e riprova ad intervalli appropriati.

PubSubSyncPoint (MQCFIN)

Se solo i messaggi persistenti (o tutti) devono essere elaborati nel punto di sincronizzazione (identificativo parametro: MQIA_PUBSUB_SYNC_PT).

Il valore può essere:

MQSYNCPOINT_IFPER

Questo valore fa in modo che l'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione accodata riceva messaggi non persistenti all'esterno del punto di sincronizzazione. Se l'interfaccia riceve una pubblicazione all'esterno del punto di sincronizzazione, l'interfaccia inoltra la pubblicazione ai sottoscrittori ad essa noti all'esterno del punto di sincronizzazione.

MQSYNCPOINT_YES

Questo valore fa in modo che l'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione accodata riceva tutti i messaggi nel punto di sincronizzazione.

QMGrDesc (MQCFST)

Descrizione gestore code (identificativo del parametro: MQCA_Q_MGR_DESC).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_MGR_DESC_LENGTH.

QMGrIdentifier (MQCFST)

Identificativo gestore code (identificativo del parametro: MQCA_Q_MGR_IDENTIFIER).

L'identificativo univoco del gestore code.

QMGrName (MQCFST)

Nome del gestore code locale (identificativo del parametro: MQCA_Q_MGR_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

QSGName (MQCFST)

Nome del gruppo di condivisione code (identificativo del parametro: MQCA_QSG_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_QSG_NAME_LENGTH.

 QSGCertificateLabel (MQCFST)

Specifica l'etichetta del certificato per il gruppo di condivisione code da utilizzare (identificativo del parametro: MQCA_QSG_CERT_LABEL).

QueueAccounting (MQCFIN)

Specifica se le informazioni di account vengono raccolte per le code (identificativo del parametro: MQIA_ACCOUNTING_Q).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MMON_UN

Per tutte le code che hanno il parametro della coda *QueueAccounting* specificato come MQMON_Q_MGR, vengono raccolte informazioni di account.

MQMON_DISATTIVO

Per tutte le code che hanno il parametro coda *QueueAccounting* specificato come MQMON_Q_MGR, le informazioni di account non vengono raccolte.

MQMON_NONE

Le informazioni di account non sono raccolte per le code.

QueueMonitoring (MQCFIN)

Livello di raccolta dei dati di controllo in tempo reale per le code (identificativo del parametro: MQIA_MONITORING_Q).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQMON_NONE

Il monitoraggio della raccolta dati è disabilitato, indipendentemente dall'impostazione per l'attributo della coda *QueueMonitoring*.

MQMON_DISATTIVO

Il controllo della raccolta dati è disattivato per le code che specificano MQMON_Q_MGR nell'attributo della coda *QueueMonitoring*.

MQMON_LOW

Il monitoraggio della raccolta dati è attivato con un rapporto basso di raccolta dati per code che specificano MQMON_Q_MGR nell'attributo della coda *QueueMonitoring*.

MQMON_MEDIO

Il monitoraggio della raccolta dati è attivato con un rapporto moderato di raccolta dati per le code che specificano MQMON_Q_MGR nell'attributo della coda *QueueMonitoring*.

MQMON_HIGH

Il monitoraggio della raccolta dati è attivato con un rapporto elevato di raccolta dati per code che specificano MQMON_Q_MGR nell'attributo della coda *QueueMonitoring*.

QueueStatistics (MQCFIN)

Controlla se i dati delle statistiche devono essere raccolti per le code (identificativo del parametro: MQIA_STATISTICS_Q).

Il valore può essere:

MQMON_NONE

La raccolta dati delle statistiche è disattivata per le code indipendentemente dall'impostazione del parametro *QueueStatistics*. Questo valore è il valore predefinito iniziale del gestore code.

MQMON_OFF

La raccolta dei dati statistici è disattivata per le code specificando il valore MQMON_Q_MGR nel relativo parametro *QueueStatistics*.

MQMON_ON

La raccolta dei dati statistici è attivata per code che specificano un valore di MQMON_Q_MGR nel parametro *QueueStatistics*.

Questo parametro è valido solo su IBM i, UNIX, Linux e Finestre.

ReceiveTimeout (MQCFIN)

Insieme a *ReceiveTimeoutType* specifica il tempo di attesa di un canale TCP/IP per ricevere i dati, inclusi gli heartbeat, dal proprio partner prima di tornare allo stato inattivo (identificativo del parametro: MQIA_RECEIVE_TIMEOUT).

ReceiveTimeoutMin (MQCFIN)

Il tempo minimo, in secondi, di attesa di un canale TCP/IP per ricevere i dati, inclusi gli heartbeat, dal relativo partner prima di tornare allo stato inattivo (identificativo del parametro: MQIA_RECEIVE_TIMEOUT_MIN).

ReceiveTimeoutType (MQCFIN)

Insieme a *ReceiveTimeout* specifica il tempo di attesa di un canale TCP/IP per ricevere i dati, inclusi gli heartbeat, dal partner prima di tornare allo stato inattivo (identificativo del parametro: MQIA_RECEIVE_TIMEOUT_TYPE).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQRCVTIME_MULTIPLY

Il valore *ReceiveTimeout* è un moltiplicatore da applicare al valore negoziato di *HeartbeatInterval* per determinare il tempo di attesa di un canale. Questo è il valore predefinito iniziale del gestore code.

MQRCVTIME_ADD

ReceiveTimeout è un valore, in secondi, da aggiungere al valore negoziato di *HeartbeatInterval* per determinare per quanto tempo un canale attenderà.

MQRCVTIME_EQUAL

ReceiveTimeout è un valore, in secondi, che rappresenta il tempo di attesa di un canale.

RemoteEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi di errore remoti (identificativo del parametro: MQIA_REMOTE_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

DISABILITAZIONE_MQEVN

Report eventi disabilitato.

MQEVN_ENABLED

Segnalazione eventi abilitata.

RepositoryName (MQCFST)

Nome del repository (identificativo del parametro: MQCA_REPOSITORY_NAME).

Il nome di un cluster per cui questo gestore code deve fornire un servizio repository.

RepositoryNameList (MQCFST)

Elenco di nomi repository (identificativo del parametro: MQCA_REPOSITORY_NAMELIST).

Il nome di un elenco di cluster per cui questo gestore code deve fornire un servizio repository.

RevDns (MQCFIN)

Indica se viene eseguita la ricerca inversa del nome host da un DNS (Domain Name Server). (identificativo parametro: MQIA_REVERSE_DNS_LOOKUP).

Questo attributo ha effetto solo sui canali che utilizzano un tipo di trasporto (TRPTYPE) di TCP.

Il valore può essere:

MQRDNS_DISABLED

I nomi host DNS non vengono cercati in modo inverso per gli indirizzi IP dei canali in entrata. Con questa impostazione, le regole CHLAUTH che utilizzano i nomi host non corrispondono.

MQRDNS_ENABLED

I nomi host DNS vengono cercati in modo inverso per gli indirizzi IP dei canali in entrata quando queste informazioni sono richieste. Questa impostazione è richiesta per la corrispondenza con regole CHLAUTH che contengono nomi host e per la scrittura di messaggi di errore.

 SecurityCase (MQCFIN)

Caso di sicurezza supportato (identificativo del parametro: MQIA_SECURITY_CASE).

Specifica se il gestore code supporta i nomi dei profili di sicurezza in caratteri misti o solo in caratteri maiuscoli. Il valore viene attivato quando un comando Aggiorna sicurezza viene eseguito con *SecurityType* (MQSECTYPE_CLASSES) specificato. Questo parametro è valido solo su z/OS.

Il valore può essere:

MQSCYC_UPPER

I nomi dei profili di protezione devono essere in maiuscolo.

MQSCYC_MIXED

I nomi dei profili di sicurezza possono essere in caratteri maiuscoli o maiuscoli e minuscoli.

 SharedQueueQueueManagerName (MQCFIN)

Specifica il modo in cui i messaggi vengono inseriti in una coda condivisa che specifichi un altro gestore code da un gruppo di condivisione code come gestore code di oggetti (identificativo del parametro: MQIA_SHARED_Q_Q_MGR_NAME).

Il valore può essere:

MQSQQM_USO

I messaggi vengono consegnati al gestore code oggetti prima di essere inseriti nella coda condivisa.

MQSQQM_IGNORE

I messaggi vengono inseriti direttamente nella coda condivisa.

SSLCRLNameList (MQCFST)

Elenco di nomi CRL TLS (identificativo parametro: MQCA_SSL_CRL_NAMELIST).

La lunghezza massima della stringa è MQ_NAMELIST_NAME_LENGTH.

SSLEvent (MQCFIN)

Determina se vengono generati eventi bridge IMS (identificativo parametro: MQIA_SSL_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQEVR_ENABLED

Tutti gli eventi TLS sono abilitati.

DISABILITAZIONE_MQEVR

Tutti gli eventi TLS sono disabilitati.

SSLCryptoHardware (MQCFST)

L'hardware crittografico TLS (identificativo del parametro MQCA_SSL_CRYPT0_HARDWARE).

La lunghezza della stringa è MQ_SSL_CRYPT0_HARDWARE_LENGTH.

Imposta il nome della stringa di parametro richiesta per configurare l'hardware crittografico presente sul sistema.

Questo parametro è valido solo su UNIX, Linuxe Finestre.

Tutto l'hardware crittografico supportato supporta l'interfaccia PKCS #11 . Specificare una stringa del seguente formato:

```
GSK_PKCS11= <the PKCS #11 driver path and file name> >; <the PKCS #11 token label> ;  
<the PKCS #11 token password>;<symmetric cipher setting> ;
```

Il percorso del driver PKCS #11 è un percorso assoluto della libreria condivisa che fornisce supporto per la scheda PKCS #11 . Il nome file del driver PKCS #11 è il nome della libreria condivisa. Un esempio del valore richiesto per il percorso del driver PKCS #11 e il nome file è /usr/lib/pkcs11/PKCS11_API . so

Per accedere alle operazioni di cifratura simmetrica tramite GSKit, specificare il parametro di impostazione della cifratura simmetrica. Il valore di questo parametro è:

SYMMETRIC_CIPHER_OFF

Non accedere alle operazioni di cifratura simmetrica.

SYMMETRIC_CIPHER_ON

Accedere alle operazioni di cifratura simmetriche.

Se l'impostazione di cifratura simmetrica non è specificata, questo valore ha lo stesso effetto di specificare SYMMETRIC_CIPHER_OFF.

La lunghezza massima della stringa è 256 caratteri. Il valore predefinito è uno spazio vuoto.

Se si specifica una stringa nel formato errato, si riceve un errore.

Quando il valore di *SSLCryptoHardware* (MQCFST) viene modificato, i parametri hardware di crittografia specificati diventano quelli utilizzati per i nuovi ambienti di connessione TLS. Le nuove informazioni diventano effettive:

- Quando viene avviato un nuovo processo del canale.
- Per i canali eseguiti come thread dell'iniziatore di canali, quando l'iniziatore di canali viene riavviato.
- Per i canali eseguiti come thread del listener, quando il listener viene riavviato.
- Quando viene immesso un comando di aggiornamento della sicurezza per aggiornare il contenuto del repository delle chiavi TLS.

SSLEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi TLS (identificativo del parametro: MQIA_SSL_EVENT).

Il valore può essere:

MQEVR_DISABLED

Report eventi disabilitato.

MQEVR_ENABLED

Segnalazione eventi abilitata.

SSLFipsRequired (MQCFIN)

SSLFIPS specifica se devono essere utilizzati solo algoritmi certificati FIPS se la crittografia viene eseguita in IBM MQ, piuttosto che nell'hardware crittografico (identificativo del parametro: MQIA_SSL_FIPS_REQUIRED).

Se l'hardware di crittografia è configurato, i moduli di crittografia utilizzati sono quei moduli forniti dal prodotto hardware. Questi moduli potrebbero o meno essere certificati FIPS a un livello particolare a seconda del prodotto hardware in uso. Questo parametro è valido solo per piattaforme z/OS, UNIX, Linuxe Windows .

Il valore può essere uno dei seguenti:

MQSSL_FIPS_NO

IBM MQ fornisce un'implementazione della crittografia TLS che fornisce alcuni moduli certificati FIPS su alcune piattaforme. Se si imposta *SSLFIPSRequired* su MQSSL_FIPS_NO, è possibile utilizzare qualsiasi CipherSpec supportato su una particolare piattaforma. Questo valore è il valore predefinito iniziale del gestore code.

Se il gestore code viene eseguito senza utilizzare l'hardware crittografico, fare riferimento ai CipherSpecs elencati in [Specifica di CipherSpecs](#) utilizzando la crittografia certificata FIPS 140-2:

MQSSL_FIPS_YES

Specifica che solo gli algoritmi certificati FIPS devono essere utilizzati nei CipherSpecs consentiti su tutte le connessioni TLS da e verso questo gestore code.

Per un elenco di CipherSpecscertificati FIPS 140-2 appropriati; consultare [Specifica di CipherSpecs](#).

Le modifiche a SSLFIPS diventano effettive:

- Su UNIX, Linuxe Finestre, quando viene avviato un nuovo canale.
- Per i canali eseguiti come thread dell'iniziatore di canali su UNIX, Linuxe Finestre, quando l'iniziatore di canali viene riavviato.
- Per i canali eseguiti come thread del listener su UNIX, Linuxe Finestre, quando il listener viene riavviato.
- Per i canali che vengono eseguiti come thread di un processo di pooling del processo, quando il processo di pooling del processo viene avviato o riavviato ed esegue per la prima volta un canale TLS. Se il processo di pooling del processo ha già eseguito un canale TLS e si desidera che la modifica diventi immediatamente effettiva, eseguire il comando MQSC **REFRESH SECURITY TYPE(SSL)**. Il processo di pool di processi è **amqrmppa** su UNIX, Linuxe Finestre.
- Su z/OS, quando l'iniziatore di canali viene riavviato.
- Quando viene immesso un comando **REFRESH SECURITY TYPE(SSL)** , tranne su z/OS.

SSLKeyRepository (MQCFST)

Repository delle chiavi TLS (identificatore parametro: MQCA_SSL_KEY_REPOSITORY).

La lunghezza massima della stringa è MQ_SSL_KEY_REPOSITORY_LENGTH.

SSLKeyResetCount (MQCFIN)

Conteggio reimpostazioni chiave TLS (identificativo del parametro: MQIA_SSL_RESET_COUNT).

La lunghezza massima della stringa è MQ_SSL_KEY_REPOSITORY_LENGTH.

SSLTasks (MQCFIN)

Attività TLS (identificativo del parametro: MQIA_SSL_TASKS).

StartStopEvent (MQCFIN)

Controlla se vengono generati eventi di avvio e arresto (identificativo del parametro: MQIA_START_STOP_EVENT).

Il valore può essere uno dei seguenti:

DISABILITAZIONE_MQEVN

Report eventi disabilitato.

MQEVN_ENABLED

Segnalazione eventi abilitata.

StatisticsInterval (MQCFIN)

L'intervallo di tempo, in secondi, in cui i dati di monitoraggio delle statistiche vengono scritti nella coda di monitoraggio (identificativo parametro: MQIA_STATISTICS_INTERVAL).

Specificare un valore compreso tra 1 e 604.000.

Questo parametro è valido solo su IBM i, UNIX, Linux e Finestre.

SyncPoint (MQCFIN)

Disponibilità punto di sincronizzazione (identificativo del parametro: MQIA_SYNCPOINT).

TCPChannels (MQCFIN)

Il numero massimo di canali correnti che utilizzano il protocollo di trasmissione TCP/IP, inclusi i client connessi ai canali di connessione server (identificativo del parametro: MQIA_TCP_CHANNELS).

TCPKeepAlive (MQCFIN)

Specifica se utilizzare la funzione TCP KEEPALIVE per controllare se l'MCA all'estremità opposta di un canale è disponibile (identificativo parametro: MQIA_TCP_KEEP_ALIVE).

Il valore può essere uno dei seguenti:

SÌ MQTCPKEEP

Utilizzare la funzione TCP KEEPALIVE come specificato nel dataset di configurazione profilo TCP.

MQTCPKEEP_NO

Non utilizzare la funzione TCP KEEPALIVE.

TCPName (MQCFST)

Nome TCP (identificativo del parametro: MQIA_TCP_NAME).

Il nome del sistema TCP/IP corrente in uso.

La lunghezza massima di questo valore è MQ_TCP_NAME_LENGTH.

TCPStackType (MQCFIN)

Tipo di stack TCP (identificativo del parametro: MQIA_TCP_STACK_TYPE).

Specifica se l'iniziatore di canali utilizza lo spazio di indirizzo TCP/IP specificato solo in TCPNAME o se può collegarsi a qualsiasi indirizzo TCP/IP selezionato.

Il valore può essere:

MQTCPSTACK_SINGLE

L'iniziatore di canali utilizza lo spazio di indirizzo TCP/IP specificato solo in TCPNAME.

MQTCPSTACK_MULTIPLE

L'iniziatore può utilizzare qualsiasi spazio di indirizzo TCP/IP disponibile. Se non sono disponibili altri spazi di indirizzo, viene utilizzato lo spazio di indirizzo specificato in TCPNAME.

TraceRouteRecording (MQCFIN)

Specifica se la messaggistica trace - route è abilitata o disabilitata (identificativo del parametro: MQIA_TRACE_ROUTE_RECORDING).

Il valore può essere:

MQRECORDING_MSG

La messaggistica di traccia - instradamento è abilitata. I messaggi di risposta di instradamento traccia vengono consegnati alla coda di risposta specificata nel descrittore del messaggio.

MQRECORDING_Q

La messaggistica di traccia - instradamento è abilitata. I messaggi di risposta di instradamento traccia vengono consegnati a una coda con nome fisso.

MQRECORDING_DISABLED.

La messaggistica di traccia - instradamento è disabilitata.

***TreeLifetime* (MQCFIN)**

La durata, in secondi, degli argomenti non amministrativi (identificativo del parametro: MQIA_TREE_LIFE_TIME).

Gli argomenti non amministrativi sono quegli argomenti creati quando un'applicazione pubblica o sottoscrive una stringa di argomenti che non esiste come un nodo di gestione. Quando questo nodo non di gestione non ha più alcuna sottoscrizione attiva, questo parametro determina per quanto tempo il gestore code attende prima di rimuovere tale nodo. Solo gli argomenti non amministrativi in uso da parte di una sottoscrizione permanente persistono a seguito del riciclo del gestore code.

Specificare un valore compreso tra 0 e 604.000. Un valore uguale a 0 indica che gli argomenti non amministrativi non vengono rimossi dal gestore code. Il valore predefinito iniziale del gestore code è 1800.

***TriggerInterval* (MQCFIN)**

Intervallo trigger (identificativo del parametro: MQIA_TRIGGER_INTERVAL).

Specifica l'intervallo di tempo del trigger, espresso in millisecondi, da utilizzare solo con code in cui *TriggerType* ha un valore MQTT_FIRST.

Attributi classe di memorizzazione

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi della classe di memoria

***AlterationDate* (MQCFST)**

Data di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_DATE).

La data dell'ultima modifica delle informazioni.

***AlterationTime* (MQCFST)**

Ora di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_TIME).

L'ora dell'ultima modifica delle informazioni.

***PageSetId* (MQCFIN)**

Identificativo serie di pagine (identificativo parametro: MQIA_PAGESET_ID).

***PassTicketApplication* (MQCFST)**

Nome dell'applicazione utilizzata per autenticare i passtickets del bridge IMS (identificativo del parametro: MQCA_PASS_TICKET_APPL).

La lunghezza massima della stringa è MQ_PASS_TICKET_APPL_LENGTH.

***StgClassDesc* (MQCFST)**

Descrizione della classe di memoria (identificativo del parametro: MQCA_STORAGE_CLASS_DESC).

La lunghezza massima della stringa è MQ_STORAGE_CLASS_DESC_LENGTH.

***XCFGroupName* (MQCFST)**

Nome gruppo XCF (identificativo del parametro: MQCA_XCF_GROUP_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_XCF_GROUP_NAME_LENGTH.

***XCFMemberName* (MQCFST)**

Nome membro XCF (identificativo del parametro: MQCA_XCF_MEMBER_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_XCF_MEMBER_NAME_LENGTH.

Attributi argomento

I messaggi di evento relativi agli oggetti possono includere attributi di argomento

AlterationDate (MQCFST)

Data di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_DATE).

La data dell'ultima modifica delle informazioni, nel formato yyyy-mm-dd.

AlterationTime (MQCFST)

Ora di modifica (identificativo del parametro: MQCA_ALTERATION_TIME).

L'ora dell'ultima modifica delle informazioni, nel formato hh.mm.ss.

ClusterName (MQCFST)

Il nome del cluster al quale appartiene l'argomento. (identificativo parametro: MQCA_CLUSTER_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_CLUSTER_NAME_LENGTH. L'impostazione di questo parametro su un cluster di cui è membro questo gestore code fa sì che tutti i gestori code nel cluster siano a conoscenza di questo argomento. Qualsiasi pubblicazione in questo argomento o una stringa argomento sottostante inserita in un qualsiasi gestore code nel cluster viene propagata alle sottoscrizioni presenti su qualsiasi altro gestore code nel cluster. Per ulteriori dettagli, consultare [Distributed publish/subscribe networks](#).

Il valore può essere uno dei seguenti:

Spazio

Se nessun oggetto argomento al di sopra di questo argomento nella struttura degli argomenti ha impostato questo parametro su un nome cluster, allora questo argomento non appartiene a un cluster. Le pubblicazioni e le sottoscrizioni per questo argomento non vengono propagate ai gestori code di pubblicazione/sottoscrizione connessi al cluster. Se un nodo argomento superiore nella struttura degli argomenti ha un nome cluster impostato, le pubblicazioni e sottoscrizioni a tale argomento vengono anche propagate attraverso il cluster.

Il valore predefinito per questo parametro se non viene specificato alcun valore.

Stringa

L'argomento appartiene a questo cluster. Non si consiglia di impostarlo su un cluster diverso da un oggetto argomento al di sopra di questo oggetto nella struttura degli argomenti. Gli altri gestori code nel cluster rispetteranno la definizione di questo oggetto a meno che non esista una definizione locale dello stesso nome su quei gestori code.

Inoltre, se **PublicationScope** o **SubscriptionScope** sono impostati su MQSCOPE_ALL, questo valore è il cluster per la propagazione di pubblicazioni e sottoscrizioni, per questo argomento, ai gestori code di pubblicazione/sottoscrizione connessi al cluster.

DefPersistence (MQCFIN)

Persistenza predefinita (identificativo parametro: MQIA_TOPIC_DEF_PERSISTENCE).

Il valore può essere:

MQPER_PERSISTENCE_AS_PARENT

La persistenza predefinita si basa sull'impostazione dell'oggetto argomento di gestione principale più vicino nella struttura ad albero degli argomenti.

PERSISTORA_MQPER_

Il messaggio è persistente.

MQPER_NOT_PERSISTENT

Il messaggio non è persistente.

DefPriority (MQCFIN)

Priorità predefinita (identificativo del parametro: MQIA_DEF_PRIORITY).

DefPutResponse (MQCFIN)

Risposta put predefinita (identificativo parametro: MQIA_DEF_PUT_RESPONSE_TYPE).

Il valore può essere:

MQPRT_ASYNC_RESPONSE

L'operazione di inserimento viene eseguita in modo asincrono, restituendo una sottoserie di campi MQMD.

MQPRT_RESPONSE_AS_PARENT

La risposta di inserimento predefinita si basa sull'impostazione dell'oggetto argomento di gestione principale più vicino nella struttura ad albero degli argomenti.

RISPOSTA MQPRT_SYNC_RESPONSE

L'operazione di inserimento viene emessa in modo sincrono, restituendo una risposta.

DurableModelQName (MQCFST)

Nome della coda modello da utilizzare per sottoscrizioni gestite durevoli (identificativo del parametro: MQCA_MODEL_DURABLE_Q).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

DurableSubscriptions (MQCFIN)

Indica se alle applicazioni è consentito effettuare sottoscrizioni durevoli (identificativo del parametro: MQIA_DURABLE_SUB).

Il valore può essere:

MQSUB_DURABLE_AS_PARENT

Se le sottoscrizioni durevoli sono consentite si basa sull'impostazione dell'oggetto argomento di gestione principale più vicino nella struttura ad albero degli argomenti.

MQSUB_DURABLE_ALLOWED

Sono consentite sottoscrizioni durevoli.

MQSUB_DURABLE_INIBITED

Le sottoscrizioni durevoli non sono consentite.

InhibitPublications (MQCFIN)

Indica se le pubblicazioni sono consentite per questo argomento (identificativo del parametro: MQIA_INIB_PUB).

Il valore può essere:

MQTA_PUB_AS_PARENT

Se i messaggi possono essere pubblicati in questo argomento si basa sull'impostazione dell'oggetto argomento di gestione principale più vicino nella struttura ad albero degli argomenti.

MQTA_PUB_INIBITO

Le pubblicazioni non sono disponibili per questo argomento.

MQTA_PUB_ALLOWED

Le pubblicazioni sono consentite per questo argomento.

InhibitSubscriptions (MQCFIN)

Se le sottoscrizioni sono consentite per questo argomento (identificativo del parametro: MQIA_INIB_SUB).

Il valore può essere:

MQTA_SUB_AS_PARENT

Se le applicazioni possono sottoscrivere questo argomento si basa sull'impostazione dell'oggetto argomento di gestione principale più vicino nella struttura ad albero degli argomenti.

MQTA_SUB_INIBITO

Le sottoscrizioni sono inibite per questo argomento.

MQTA_SUB_CONSENTITA

Le sottoscrizioni sono consentite per questo argomento.

NonDurableModelQName (MQCFST)

Il nome della coda modello da utilizzare per le sottoscrizioni gestite non durevoli (identificativo del parametro: MQCA_MODEL_NON_DURABLE_Q).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_NAME_LENGTH.

NonPersistentMsgDelivery (MQCFIN)

Il meccanismo di consegna per i messaggi non persistenti pubblicati in questo argomento (ID parametro: MQIA_NPM_DELIVERY).

Il valore può essere:

MQDLV_AS_PARENT

Il meccanismo di consegna utilizzato si basa sull'impostazione del primo nodo di gestione principale trovato nella struttura ad albero degli argomenti relativa a questo argomento.

MQDLV_ALL

I messaggi non persistenti devono essere consegnati a tutti i sottoscrittori, indipendentemente dalla durata, affinché la chiamata MQPUT possa riportare l'esito positivo. Se si verifica un errore di consegna a un sottoscrittore (subscriber), nessun altro sottoscrittore (subscriber) riceve il messaggio e MQPUT non riesce.

DUR_TUT_MQDLV

I messaggi non persistenti devono essere consegnati a tutti i sottoscrittori durevoli. La mancata consegna di un messaggio non persistente a un qualsiasi sottoscrittore non persistente non restituisce alcun errore alla chiamata MQPUT. Se si verifica un errore di consegna a un sottoscrittore durevole, nessun altro sottoscrittore riceve il messaggio e MQPUT ha esito negativo.

MQDLV_ALL_AVAIL

I messaggi non persistenti vengono consegnati a tutti i sottoscrittori che possono accettare il messaggio. La mancata consegna del messaggio a uno qualsiasi dei sottoscrittori non impedisce agli altri di ricevere il messaggio in questione.

PersistentMsgDelivery (MQCFIN)

Il meccanismo di consegna per i messaggi persistenti pubblicati in questo argomento (identificativo del parametro: MQIA_PM_DELIVERY).

Il valore può essere:

MQDLV_AS_PARENT

Il meccanismo di consegna utilizzato si basa sull'impostazione del primo nodo di gestione principale trovato nella struttura ad albero degli argomenti relativa a questo argomento.

MQDLV_ALL

I messaggi persistenti devono essere consegnati a tutti i sottoscrittori, indipendentemente dalla durata affinché la chiamata MQPUT possa riportare l'esito positivo. Se si verifica un errore di consegna a un sottoscrittore (subscriber), nessun altro sottoscrittore (subscriber) riceve il messaggio e MQPUT non riesce.

DUR_TUT_MQDLV

I messaggi permanenti devono essere consegnati a tutti i sottoscrittori durevoli. La mancata consegna di un messaggio persistente a un qualsiasi sottoscrittore non persistente non restituisce alcun errore alla chiamata MQPUT. Se si verifica un errore di consegna a un sottoscrittore durevole, nessun altro sottoscrittore riceve il messaggio e MQPUT ha esito negativo.

MQDLV_ALL_AVAIL

I messaggi permanenti vengono consegnati a tutti i sottoscrittori che possono accettare il messaggio. La mancata consegna del messaggio a uno qualsiasi dei sottoscrittori non impedisce agli altri di ricevere il messaggio in questione.

ProxySubscriptions (MQCFIN)

Indica se una sottoscrizione proxy deve essere inviata per questo argomento, anche se non esistono sottoscrizioni locali, ai gestori code connessi direttamente (ID parametro: MQIA_PROXY_SUB).

Il valore può essere:

MQTA_PROXY_SUB_FORCE

Una sottoscrizione proxy viene inviata ai gestori code connessi anche se non esistono sottoscrizioni locali.

MQTA_PROXY_SUB_FIRSTUSE

Una sottoscrizione proxy viene inviata per questo argomento solo quando esiste una sottoscrizione locale.

PublicationScope (MQCFIN)

Indica se questo gestore code propaga le pubblicazioni ai gestori code come parte di una gerarchia o come parte di un cluster di pubblicazione / sottoscrizione (identificativo del parametro: MQIA_PUB_SCOPE).

Il valore può essere:

MQSCOPE_ALL

Le pubblicazioni per questo argomento vengono propagate ai gestori code connessi gerarchicamente e ai gestori code connessi al cluster di pubblicazione / sottoscrizione.

MQSCOPE_AS_PARENT

Se questo gestore code propagherà le pubblicazioni ai gestori code come parte di una gerarchia o come parte di un cluster di pubblicazione / sottoscrizione, si basa sull'impostazione del primo nodo di gestione principale trovato nella struttura ad albero degli argomenti relativa a questo argomento.

Questo è il valore predefinito per questo parametro se non viene specificato alcun valore.

MQSCOPE_QMGR

Le pubblicazioni per questo argomento non vengono propagate ad altri gestori code.

Nota: È possibile sovrascrivere questo comportamento in base alla pubblicazione, utilizzando MQPMO_SCOPE_QMGR nelle opzioni Inserisci messaggio.

QMGrName (MQCFST)

Nome del gestore code locale (identificativo del parametro: MQCA_CLUSTER_Q_MGR_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH

SubscriptionScope (MQCFIN)

Indica se questo gestore code propaga le sottoscrizioni ai gestori code come parte di una gerarchia o come parte di un cluster di pubblicazione / sottoscrizione (identificativo del parametro: MQIA_SUB_SCOPE).

Il valore può essere:

MQSCOPE_ALL

Le sottoscrizioni per questo argomento vengono propagate ai gestori code connessi gerarchicamente e ai gestori code connessi al cluster di pubblicazione / sottoscrizione.

MQSCOPE_AS_PARENT

Se questo gestore code propagherà le sottoscrizioni ai gestori code come parte di una gerarchia o come parte di un cluster di pubblicazione / sottoscrizione, si basa sull'impostazione del primo nodo di gestione principale trovato nella struttura ad albero degli argomenti relativa a questo argomento.

Questo è il valore predefinito per questo parametro se non viene specificato alcun valore.

MQSCOPE_QMGR

Le sottoscrizioni per questo argomento non vengono propagate ad altri gestori code.

Nota: È possibile sovrascrivere questo comportamento in base alla sottoscrizione, utilizzando MQSO_SCOPE_QMGR nel descrittore di sottoscrizione o SUBSCOPE (QMGR) in DEFINE SUB.

TopicDesc (MQCFST)

Descrizione dell'argomento (identificativo del parametro: MQCA_TOPIC_DESC).

La lunghezza massima è MQ_TOPIC_DESC_LENGTH.

TopicName (MQCFST)

Nome oggetto argomento (identificativo del parametro: MQCA_TOPIC_NAME).

La lunghezza massima della stringa è MQ_TOPIC_NAME_LENGTH

TopicString (MQCFST)

La stringa dell'argomento (identificativo del parametro: MQCA_TOPIC_STRING).

Il carattere '/' all'interno di questa stringa ha un significato speciale. Esso delimita, infatti, gli elementi nella struttura ad albero dell'argomento. Una stringa di argomenti può iniziare con il carattere '/' ma non è richiesta. Una stringa che inizia con il carattere '/' non è uguale alla stringa che inizia senza il carattere '/'. Una stringa argomento non può terminare con il carattere "/".

La lunghezza massima della stringa è MQ_TOPIC_STR_LENGTH.

TopicType (MQCFIN)

Se questo oggetto è un argomento locale o cluster (identificativo del parametro: MQIA_TOPIC_TYPE).

Il valore può essere:

LOCALE MQTOP_

Questo oggetto è un argomento locale.

MQTOP_CLUSTER

Questo oggetto è un argomento cluster.

WildcardOperation (MQCFIN)

Comportamento delle sottoscrizioni, inclusi i caratteri jolly effettuati per questo argomento (identificativo del parametro: MQIA_WILDCARD_OPERATION).

Il valore può essere uno dei seguenti:

PASSTHRU MQTA_

Le sottoscrizioni effettuate utilizzando nomi di argomenti con caratteri jolly meno specifici della stringa di argomenti in questo oggetto argomento riceveranno le pubblicazioni effettuate per questo argomento e per le stringhe di argomenti più specifiche di questo argomento. Questo è il valore predefinito fornito con IBM MQ.

MQTA_BLOCK

Le sottoscrizioni effettuate utilizzando nomi di argomenti con caratteri jolly che sono meno specifici della stringa di argomenti in questo oggetto argomento non riceveranno le pubblicazioni effettuate su questo argomento o su stringhe di argomenti più specifiche di questo argomento.

Riferimento messaggio evento

Utilizzare questa pagina per ottenere una panoramica delle informazioni sul formato dei messaggi di evento.

Per ogni evento di strumentazione, vengono restituite informazioni sia nel descrittore del messaggio che nelle parti dei dati del messaggio dei messaggi di eventi.

Concetti correlati

[“Descrizioni dei messaggi di eventi” a pagina 113](#)

I dati del messaggio evento contengono informazioni specifiche per l'evento generato. Questi dati includono il nome del gestore code e, dove appropriato, il nome della coda.

Riferimenti correlati

[“Formato messaggio evento” a pagina 106](#)

I messaggi di eventi sono messaggi IBM MQ standard che contengono un descrittore di messaggi e i relativi dati.

[“Messaggio evento MQMD \(descrittore messaggio\)” a pagina 107](#)

Il descrittore del messaggio per un messaggio di evento contiene informazioni che possono essere utilizzate da un'applicazione di monitoraggio del sistema, come il tipo e il formato del messaggio, e la data e l'ora in cui il messaggio è stato inserito nella coda eventi.

[“Messaggio evento MQCFH \(intestazione PCF\)” a pagina 111](#)

I dati del messaggio nei messaggi di evento sono in formato PCF (Programmable Command Format), come utilizzati nelle richieste e risposte del comando PCF. I dati del messaggio sono composti da due parti: l'intestazione dell'evento e i dati dell'evento.

Informazioni correlate

[Eventi di strumentazione](#)

Formato messaggio evento

I messaggi di eventi sono messaggi IBM MQ standard che contengono un descrittore di messaggi e i relativi dati.

[Tabella 2 a pagina 106](#) mostra la struttura di base dei messaggi di eventi e, nella colonna Dati evento, i nomi dei campi in un messaggio di evento per gli eventi di intervallo del servizio coda.

<i>Tabella 2. Struttura del messaggio di eventi per gli eventi di intervallo del servizio coda</i>		
Descrittore messaggio	Dati messaggio	
Struttura MQMD	Intestazione PCF struttura MQCFH	Dati evento ¹
Identificativo struttura Versione della struttura Opzioni di documentazione Tipo messaggio Ora scadenza Codice feedback Codifica ID set di caratteri codificato Formato del messaggio Priorità messaggio Persistenza ID messaggio Identificativo di correlazione Conteggio backout Coda di risposta Gestore code di risposta Identificativo utente Token account Dati identità applicazione Tipo di applicazione Nome applicazione Data Put Ora Put Dati origine applicazione ID gruppo Numero sequenza messaggi Offset Indicatori di messaggio Lunghezza originale	Tipo di struttura Lunghezza struttura Versione della struttura Identificativo comando Numero sequenza messaggi Opzioni di controllo Codice di completamento Codice di errore Conteggio parametro	Nome del gestore code Nome coda Tempo trascorso dall'ultima reimpostazione Numero massimo di messaggi sulla coda Numero di messaggi Inserire nella coda Numero di messaggi richiamato dalla coda
Nota: 1. I parametri visualizzati sono quelli restituiti per un evento di intervallo di servizio della coda. I dati evento effettivi dipendono dall'evento specifico.		

In generale, è necessario solo un sottoinsieme di queste informazioni per tutti i programmi di gestione del sistema che si scrivono. Ad esempio, l'applicazione potrebbe richiedere i seguenti dati:

- Il nome dell'applicazione che causa l'evento

- Il nome del gestore code su cui si è verificato l'evento
- La coda in cui è stato generato l'evento
- Le statistiche degli eventi

Messaggio evento MQMD (descrittore messaggio)

Il descrittore del messaggio per un messaggio di evento contiene informazioni che possono essere utilizzate da un'applicazione di monitoraggio del sistema, come il tipo e il formato del messaggio, e la data e l'ora in cui il messaggio è stato inserito nella coda eventi.

Le informazioni nel descrittore informano un'applicazione di gestione del sistema che il tipo di messaggio è MQMT_DATAGRAM e il formato del messaggio è MQFMT_EVENT.

Molti campi in un messaggio di eventi contengono dati fissi, forniti dal gestore code che ha generato il messaggio. MQMD specifica anche il nome del gestore code (troncato a 28 caratteri) che inserisce il messaggio.

Per un messaggio di evento, la struttura MQMD contiene i seguenti valori:

StrucId

Descrizione:	Identificatore struttura.
Tipo di dati:	MQCHAR4.
Valore:	ID_STRUC_MQMD

Version

Descrizione:	Numero di versione della struttura.
Tipo di dati:	MLONG.
Valori:	MQMD_VERSION_1 Struttura descrittore del messaggio Version-1 , supportata in tutti gli ambienti. MQMD_VERSION_2 Struttura descrittore del messaggio Version-2 , supportata su AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Linux, Windowse su tutti i IBM MQ MQI clients connessi a questi sistemi.

Report

Descrizione:	Opzioni per i messaggi di report.
Tipo di dati:	MLONG.
Valore:	MQRO_NONE Nessun report richiesto.

MsgType

Descrizione:	Indica il tipo di messaggio.
Tipo di dati:	MLONG.
Valore:	MQMT_DATAGRAM.

Expiry

Descrizione:	Durata del messaggio.
Tipo di dati:	MLONG.

Valore: **MQEI_UNLIMITED**
Il messaggio non ha un'ora di scadenza.

Feedback

Descrizione: Feedback o codice di errore.
Tipo di dati: MQLONG.
Valore: MQFB_NONE.

Encoding

Descrizione: Codifica numerica dei dati del messaggio.
Tipo di dati: MQLONG.
Valore: MQENC_NATIVE.

CodedCharSetId

Descrizione: L'identificativo della serie di caratteri dei dati del messaggio evento.
Tipo di dati: MQLONG.
Valore: CCSID (Coded character set ID) del gestore code che genera l'evento.

Format

Descrizione: Nome formato dei dati del messaggio.
Tipo di dati: MQCHAR8.
Valore: **EVENTO MQFMT**
Messaggio evento.

Priority

Descrizione: Priorità del messaggio.
Tipo di dati: MQLONG.
Valore: **MQPRI_PRIORITY_AS_Q_DEF**
La priorità è quella della coda eventi.

Persistence

Descrizione: Durata del messaggio.
Tipo di dati: MQLONG.
Valore: **MQPER_PERSISTENCE_AS_Q_DEF**
La priorità è quella della coda eventi.

MsgId

Descrizione: L'identificativo del messaggio.
Tipo di dati: MQBYTE24.
Valore: Un valore univoco generato dal gestore code.

CorrelId

Descrizione: Identificativo di correlazione.

Tipo di dati:	MQBYTE24.
Valore:	Per le prestazioni, il gestore code, il programma di registrazione, il canale, il bridge e gli eventi SSL: MQCI_NONE Non è stato specificato alcun identificatore di correlazione. Questo è solo per le code private. Per tali eventi su una coda condivisa, viene impostato un identificativo di correlazione diverso da zero. Questo parametro è impostato in modo che sia possibile tenere traccia di più messaggi di evento da gestori code differenti. I caratteri sono specificati nel seguente modo: 1-4 Identificativo prodotto ('CSQ ') 5-8 Nome gruppo di condivisione code 9 Identificativo gestore code 10-17 Data / ora 18-24 valori nulli Per gli eventi di configurazione e comando: Un identificativo di correlazione diverso da zero univoco Tutti i messaggi relativi allo stesso evento hanno lo stesso CorrelId.

BackoutCount

Descrizione:	Contatore backout.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valore:	0.

ReplyToQ

Descrizione:	Nome della coda di risposte.
Tipo di dati:	MQCHAR48.
Valori:	Vuoto.

ReplyToQMgr

Descrizione:	Nome del gestore code di risposte.
Tipo di dati:	MQCHAR48.
Valore:	Il nome del gestore code sul sistema di origine.

UserIdentifier

Descrizione:	Identifica l'applicazione che ha originato il messaggio.
Tipo di dati:	MQCHAR12.
Valore:	Vuoto.

AccountingToken

Descrizione:	Token di account che consente ad un'applicazione di addebitare il lavoro eseguito come risultato del messaggio.
Tipo di dati:	MQBYTE32.

Valore: MQACT_NONE.

ApplIdentityData

Descrizione: Dati dell'applicazione relativi all'identità.

Tipo di dati: MQCHAR32.

Valori: Vuoto.

PutApplType

Descrizione: Tipo di applicazione che inserisce il messaggio.

Tipo di dati: MQLONG.

Valore: **Gestore code MQAT**
Messaggio generato dal gestore code.

PutApplName

Descrizione: Nome dell'applicazione che inserisce il messaggio.

Tipo di dati: MQCHAR28.

Valore: Il nome del gestore code sul sistema di origine.

PutDate

Descrizione: Data in cui è stato inserito il messaggio.

Tipo di dati: MQCHAR8.

Valore: Come generato dal gestore code.

PutTime

Descrizione: L'ora in cui è stato inserito il messaggio.

Tipo di dati: MQCHAR8.

Valore: Come generato dal gestore code.

ApplOriginData

Descrizione: Dati di applicazione relativi all'origine.

Tipo di dati: MQCHAR4.

Valore: Vuoto.

Nota: Se *Versione* è MQMD_VERSION_2, sono presenti i seguenti campi aggiuntivi:

GroupId

Descrizione: Identifica a quale gruppo di messaggi o messaggio logico appartiene il messaggio fisico.

Tipo di dati: MQBYTE24.

Valore: **MQGI_NONE**
Nessun identificativo di gruppo specificato.

MsgSeqNumber

Descrizione: Numero di sequenza del messaggio logico all'interno del gruppo.

Tipo di dati: MQLONG.
Valore: 1.

Offset

Descrizione: L'offset dei dati nel messaggio fisico dall'inizio del messaggio logico.
Tipo di dati: MQLONG.
Valore: 0.

MsgFlags

Descrizione: Indicatori di messaggio che specificano gli attributi del messaggio o ne controllano l'elaborazione.
Tipo di dati: MQLONG.
Valore: MQMF_NONE.

OriginalLength

Descrizione: Lunghezza del messaggio originale.
Tipo di dati: MQLONG.
Valore: MQOL_UNDEFINED.

Messaggio evento MQCFH (intestazione PCF)

I dati del messaggio nei messaggi di evento sono in formato PCF (Programmable Command Format), come utilizzati nelle richieste e risposte del comando PCF. I dati del messaggio sono composti da due parti: l'intestazione dell'evento e i dati dell'evento.

L'intestazione MQCFH specifica le informazioni seguenti:

- La categoria dell'evento: se l'evento è un evento gestore code, prestazioni, canale, configurazione, comando o programma di registrazione.
- Un codice motivo che specifica la causa dell'evento. Per gli eventi causati da chiamate MQI, questo codice motivo è uguale al codice motivo della chiamata MQI.

I codici di origine errore hanno nomi che iniziano con i caratteri MQRC_. Ad esempio, il codice di origine errore MQRC_PUT_INIITED viene generato quando un'applicazione tenta di inserire un messaggio su una coda non abilitata per le inserimenti.

Per un evento, la struttura MQCFH contiene i seguenti valori:

Type

Descrizione: Tipo di struttura che identifica il contenuto del messaggio.
Tipo di dati: MQLONG.
Valore: **EVENTO MQCFT**
Il messaggio riporta un evento.

StrucLength

Descrizione: Lunghezza della struttura.
Tipo di dati: MQLONG.

Valore: **LUNGHEZZA_STRUTTURA_MQCFH_STRUCT**
Lunghezza in byte della struttura MQCFH.

Version

Descrizione: Numero di versione della struttura.
Tipo di dati: MQLONG.
Valori: **MQCFH_VERSION_1**
Version-1 in tutti gli eventi tranne gli eventi di configurazione e comando.
MQCFH_VERSION_2
Version-2 per gli eventi di configurazione.
MQCFH_VERSION_3
Version-3 per eventi di comando.

Command

Descrizione: Identificativo comando. Identifica la categoria dell'evento.
Tipo di dati: MQLONG.
Valori: **MQCMD_Q_MGR_EVENT**
Evento gestore code.
MQCMD_PERFM_EVENT
Evento prestazioni.
EVENTO MQCMD_CHANNEL_EVENT
Evento canale.
MQCMD_CONFIG_EVENT
Evento di configurazione.
MQCMD_COMMAND_EVENT
Evento comando.
MQCMD_LOGGER_EVENT
Evento del programma di registrazione.

MsgSeqNumber

Descrizione: Numero di sequenza del messaggio. Questo è il numero di sequenza del messaggio all'interno di un gruppo di messaggi correlati.
Tipo di dati: MQLONG.
Valori: **1**
Per gli eventi di configurazione dell'oggetto di modifica con valori attribuito prima delle modifiche e per tutti gli altri tipi di eventi.
2
Per gli eventi di configurazione dell'oggetto di modifica con i valori di attributo dopo le modifiche

Control

Descrizione: Opzioni di controllo.
Tipo di dati: MQLONG.

Valori:	MQCF_LAST Per gli eventi di configurazione degli oggetti di modifica con valori di attributo dopo le modifiche e per tutti gli altri tipi di eventi.
	MQCF_NO_LAST Solo per gli eventi di configurazione dell'oggetto di modifica, con i valori di attributo precedenti alle modifiche.

CompCode

Descrizione:	Codice di completamento.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valori:	MQCC_OK Condizione di segnalazione evento OK.
	MQCC_AVVERTENZA Condizione di avvertenza di notifica eventi. Tutti gli eventi hanno questo codice di completamento, se non diversamente specificato.

Reason

Descrizione:	Codice di errore che qualifica il codice di completamento.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valori:	MQRC_ * Dipendente dall'evento notificato.
	Nota: Gli eventi con lo stesso codice motivo vengono ulteriormente identificati dal parametro <i>ReasonQualifier</i> nei dati evento.

ParameterCount

Descrizione:	Conteggio delle strutture di parametri. Questo è il numero di strutture di parametri che seguono la struttura MQCFH. Una struttura di gruppi (MQCFGR) e le relative strutture di parametri incluse vengono conteggiate come una sola struttura.
Tipo di dati:	MQLONG.
Valori:	0 o superiore.

Descrizioni dei messaggi di eventi

I dati del messaggio evento contengono informazioni specifiche per l'evento generato. Questi dati includono il nome del gestore code e, dove appropriato, il nome della coda.

Le strutture dati restituite dipendono da quale particolare evento è stato generato. Inoltre, per alcuni eventi, alcuni parametri delle strutture sono facoltativi e vengono restituiti solo se contengono informazioni pertinenti alle circostanze che hanno dato origine all'evento. I valori nelle strutture dati dipendono dalle circostanze che hanno causato la generazione dell'evento.

Nota:

1. Le strutture PCF nei dati del messaggio non vengono restituite in un ordine definito. Devono essere identificati dagli identificativi parametro mostrati nella descrizione.
2. Gli eventi sono disponibili su tutte le piattaforme, a meno che non vengano mostrate specifiche limitazioni all'avvio di una descrizione dell'evento.

Errore tipo coda base alias

Nome evento:	Errore di tipo coda di base alias.
Codice motivo in MQCFH:	<u>"2001 (07D1) (RC2001): MQRC_ALIAS_BASE_Q_TYPE_ERROR"</u> a pagina 1182. La coda di base alias non è un tipo valido.
Descrizione evento:	È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 specificando una coda alias come destinazione, ma il <i>BaseObjectName</i> nella definizione della coda alias si risolve in una coda che non è una coda locale o in una definizione locale di una coda remota.
Tipo di evento:	Locale.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

BaseObjectName

Descrizione:	Nome oggetto in cui si risolve l'alias.
Identificatore:	MQCA_BASE_OBJECT_NAME. Per la compatibilit ... con le applicazioni esistenti S'ancora possibile utilizzare MQCA_BASE_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

QType

Descrizione:	Tipo di coda in cui viene risolto l'alias.
Identificatore:	MQIA_Q_TIPO.

Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	ALIAS MQQT Definizione coda alias. MODEL MQQT Definizione coda modello.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che effettua la chiamata che ha causato l'evento.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che ha effettuato la chiamata che ha causato l'evento.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code oggetti.
Identificatore:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se <i>ObjectName</i> nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.

Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Bridge avviato

Nome evento:	Bridge avviato.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_BRIDGE_STARTED (2125, X'84D')</u> . Bridge avviato.
Descrizione evento:	Il bridge IMS è stato avviato.
Tipo di evento:	Bridge IMS .
Piattaforme:	Solo IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

BridgeType

Descrizione:	Tipo di bridge.
Identificatore:	MQIACF_BRIDGE_TYPE.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	OTMA MQBT Bridge OTMA.
Restituito:	Sempre.

BridgeName

Descrizione:	Nome bridge. Per i bridge di tipo MQBT_OTMA, il formato del nome è XCFgroupXCFmember, dove XCFgroup è il nome del gruppo XCF a cui appartengono IMS e IBM MQ . XCFmember è il nome del membro XCF del sistema IMS .
Identificatore:	MQCACF_BRIDGE_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_BRIDGE_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

Bridge arrestato

Nome evento:	Bridge arrestato.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_BRIDGE_STOPPED (2126, X'84E')</u> . Bridge arrestato.
Descrizione evento:	Il bridge IMS è stato arrestato.
Tipo di evento:	Bridge IMS .
Piattaforme:	Solo IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	Identificativo che qualifica il codice motivo in MQCFH.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_BRIDGE_ARRESTATO_OK Il bridge è stato arrestato con un codice di ritorno zero o con un codice di ritorno di avvertenza. Per i bridge MQBT_OTMA, un lato o l'altro ha emesso una richiesta IXCLEAVE normale. ERRORE_ARRESTATO_BRIDGE_MQRQ_ Il bridge è stato arrestato ma è stato riportato un errore.
Restituito:	Sempre.

BridgeType

Descrizione:	Tipo di bridge.
Identificatore:	MQIACF_BRIDGE_TYPE.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valore:	OTMA MQBT Bridge OTMA.
Restituito:	Sempre.

BridgeName

Descrizione:	Nome bridge. Per i bridge di tipo MQBT_OTMA, il formato del nome è XCFgroupXCFmember, dove XCFgroup è il nome del gruppo XCF a cui appartengono IMS e IBM MQ . XCFmember è il nome del membro XCF del sistema IMS .
Identificatore:	MQCACF_BRIDGE_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_BRIDGE_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ErrorIdentifier

Descrizione:	Quando un bridge viene arrestato a causa di un errore, questo codice identifica l'errore. Se l'evento riporta un errore di arresto del bridge, viene impostato il codice di rilevamento IMS .
Identificatore:	MQIACF_ERROR_IDENTIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Se <i>ReasonQualifier</i> è MQRQ_BRIDGE_STOPPED_ERROR.

► V 8.0.0.4 Modifica record di autorizzazione

Nome evento:	Modifica record di autorizzazione
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CONFIG_CHANGE_OBJECT (2368, X'0940 ')</u> . Oggetto modificato.
Descrizione evento:	È stato immesso un comando di impostazione record di autorizzazioni che ha modificato con esito positivo un record di autorizzazione esistente.
Tipo di evento:	Configurazione
Piattaforme:	Tutti tranne z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT.

Tenere presente che vengono generati due messaggi di eventi per l'evento del record di modifica autorizzazione. Il primo ha i valori attributo del record di autorizzazione *prima* della modifica; il secondo ha i valori attributo *dopo* la modifica.

Dati evento

EventQMgr

Descrizione:	Il gestore code in cui è stato immesso il comando o la chiamata. Ossia, il gestore code in cui viene elaborato il comando e che genera l'evento si trova nell'MQMD del messaggio di evento.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_Q_MGR
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventUserId

Descrizione:	L'ID utente che ha emesso il comando o la chiamata che ha generato l'evento. Si tratta dello stesso ID utente utilizzato per controllare l'autorizzazione a emettere il comando o la chiamata; per i comandi ricevuti da una coda, questo è anche l'identificativo utente (UserIdentifier) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando. .
Identificatore:	ID UTENTE MQCACF_EVENT_
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventOrigin

Descrizione:	L'origine dell'azione che causa l'evento.
Identificatore:	ORIGIN_EV_MQIACF
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	CONSOLE MQEVO Comando di console (runmqsc o setmqaut) MQEVO_INTERNO Direttamente dal gestore code MQEVO_MSG Messaggio di comando su SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE
Restituito:	Sempre

EventAccountingToken

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il token di account (AccountingToken) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	MQBACF_EVENT_ACCOUNTING_TOKEN
Tipo di dati:	MQCFB
Lunghezza massima:	MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplIdentity

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di identità dell'applicazione (ApplIdentityData) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	MQMQCACF_EVENT_APPL_IDENTITY
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_DATI_IDENTITÀ_APPL_MQ
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplType

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il tipo di applicazione (<u>PutApplType</u>) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	TIPO_APPL_EVENTI MQIACF
Tipo di dati:	MQCFIN
Valori:	
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplName

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il nome dell'applicazione (<u>PutApplName</u>) dal descrittore del messaggio del comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_NAME
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplOrigin

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), i dati di origine dell'applicazione (<u>ApplOriginData</u>) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_ORIGIN
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_DATI_ORIGINE_APPL_MQ
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

ObjectType

Descrizione:	Tipo oggetto
Identificatore:	TIPO_OGGETTO_MQIAC
Tipo di dati:	MQCFIN
Valori:	REC AUTORE MQOT_
Restituito:	Sempre

ProfileName

Descrizione:	Nome profilo generico o oggetto
Identificatore:	NOME MQCACF_AUTH_PROFILE
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_PROFILO_AUTENTICAZIONE
Restituito:	Sempre

Attributi oggetto

Viene restituita una struttura di parametri per ciascun attributo dell'oggetto. Gli attributi restituiti dipendono dal tipo di oggetto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [“Attributi oggetto per i dati evento”](#) a pagina 60.

Modifica oggetto

Nome evento:	Modifica oggetto.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CONFIG_CHANGE_OBJECT (2368, X' 940 ')</u> . Oggetto esistente modificato.
Descrizione evento:	È stato immesso un comando ALTER o DEFINE REPLACE o una chiamata MQSET che ha modificato correttamente un oggetto esistente.
Tipo di evento:	Configurazione.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT.

Nota: Vengono generati due messaggi di evento per l'evento oggetto di modifica. Il primo ha i valori di attributo oggetto **prima** della modifica, il secondo ha i valori di attributi **dopo** la modifica.

Dati evento

EventUserId

Descrizione:	L'ID utente che ha emesso il comando o la chiamata che ha generato l'evento. (Questo è lo stesso ID utente utilizzato per controllare l'autorizzazione a immettere il comando o la chiamata; per i comandi ricevuti da una coda, questo è anche l'identificativo utente (UserIdentifier) da MQMD del messaggio di comando).
Identificatore:	MQCACF_EVENT_USER_ID.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventOrigin

Descrizione:	L'origine dell'azione che causa l'evento.
Identificatore:	MQIACF_EVENT_ORIGIN.
Tipo di dati:	MQCFIN.

Valori:	CONSOLE MQEVO Comando console. INIT_MQEVO Comando di inizializzazione del dataset di input. MQEVO_INTERNO Direttamente dal gestore code. MQEVO_MQSET Chiamata MQSET. MQEVO_MSG Messaggio di comando su SYSTEM.COMMAND.INPUT. MQEVO_ALTRO Nessuna delle precedenti.
Restituito:	Sempre.

EventQMgr

Descrizione:	Il gestore code in cui è stato immesso il comando o la chiamata. (Il gestore code in cui viene eseguito il comando e che genera l'evento si trova nell'MQMD del messaggio di evento).
Identificatore:	MQCACF_EVENT_Q_MGR.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventAccountingToken

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il token di account (AccountingToken) da MQMD del messaggio di comandi.
Identificatore:	MQBACF_EVENT_ACCOUNTING_TOKEN.
Tipo di dati:	MQCFBS.
Lunghezza massima:	MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplIdentity

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di identità dell'applicazione (ApplIdentityData) da MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_IDENTITY.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_APPL_IDENTITY_DATA_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplType

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il tipo di applicazione (PutApplType) dall'MQMD del messaggio di comando.

Identificatore: MQIACF_EVENT_APPL_TYPE.
Tipo di dati: MQCFIN.
Restituito: Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplName

Descrizione: Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il nome dell'applicazione (PutApplName) da MQMD del messaggio di comando.
Identificatore: MQCACF_EVENT_APPL_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito: Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplOrigin

Descrizione: Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di origine dell'applicazione (ApplOriginData) dall'MQMD del messaggio di comando.
Identificatore: MQCACF_EVENT_APPL_ORIGIN.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: MQ_APPL_ORIGIN_DATA_LENGTH.
Restituito: Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

ObjectType

Descrizione: Tipo di oggetto:
Identificatore: MQIACF_OBJECT_TYPE.
Tipo di dati: MQCFIN.

Valori:	CANALIZZATA MQOT_ Canale. CHLAUTH MQOT_ Record di autenticazione di canale. ELENCO NOMI MQOTT Elenco nomi. MQOT_NONE Nessun oggetto. PROCESSO MQOT_ processo. MQOT_Q Coda. Gestore code MQOT_GR Gestore code. MQOT_STORAGE_CLASSE Classe di memoria. INFO MQOT_AUTH_O Informazioni di autenticazione. MQOT_CF_STRUC Struttura CF. TOPIC MQOT_T . INFO MQOT_COMMIT Informazioni sulla comunicazione. LISTENER MQOT_ Listener canale.

Restituito: Sempre.

ObjectName

Descrizione: Nome oggetto:
 Identificativo: L'identificativo sarà in base al tipo di oggetto.

- MQCACH_CHANNEL_NAME
- NOME MQCA_NAMELIST_NAME
- NOME_PROCESSO_MQCA
- Nome_Q_MQCA
- MQCA_Q_MGR_NAME
- MQCA_STORAGE_CLASSE
- MQCA_AUTH_INFO_NAME
- MQCA_CF_STRUC_NAME
- TOPIC_MQCA_NOME
- MQCA_COMM_INFO_NAME
- NOME MQCACH_LISTENER_

Nota: MQCACH_CHANNEL_NAME può essere utilizzato anche per autenticazione di canale.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima:	MQ_OBJECT_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre

Disposition

Descrizione:	Disposizione oggetto:
Identificatore:	MQIA_QSG_DISP.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQQSGD_Q_MGR L'oggetto si trova nella serie di pagine del gestore code. MQQSGD_SHARED L'oggetto si trova nel repository condiviso e i messaggi sono condivisi nella CF (coupling facility). GRUPPO_QGS L'oggetto risiede nel repository condiviso. MQQSGD_XX_ENCODE_CASE_ONE copia L'oggetto si trova nella serie di pagine del gestore code ed è una copia locale di un oggetto GROUP.
Restituito:	Sempre, tranne che per gli oggetti gestore code e struttura CF.

Attributi oggetto

Viene restituita una struttura di parametri per ciascun attributo dell'oggetto. Gli attributi restituiti dipendono dal tipo di oggetto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [“Attributi oggetto per i dati evento”](#) a pagina 60.

Canale attivato

Nome evento:	Canale attivato.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CHANNEL_ACTIVATED (2295, X'8F7')</u> . Canale attivato.
Descrizione evento:	Questa condizione viene rilevata quando un canale che era in attesa di diventare attivo e per il quale è stato generato un evento Canale non attivato, è ora in grado di diventare attivo, poiché uno slot attivo è stato rilasciato da un altro canale. Questo evento non viene generato per un canale che può diventare attivo senza attendere il rilascio di uno slot attivo.
Tipo di evento:	Canale.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.

Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.
Restituito:	Sempre.

XmitQName

Descrizione:	Il nome della coda di trasmissione.
Identificatore:	MQCACH_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Solo per i canali mittente, server, mittente cluster e ricevente cluster.

ConnectionName

Descrizione:	Se il canale ha stabilito correttamente una connessione TCP, questo è l'indirizzo Internet. Altrimenti, è il contenuto del campo <i>ConnectionName</i> nella definizione del canale.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Solo per comandi che non contengono un nome generico.

Errore di definizione automatica del canale

Nome evento:	Errore di definizione automatica del canale.
Codice motivo in MQCFH:	MQRC_CHANNEL_AUTO_DEF_ERROR (2234, X'8BA'). Definizione canale automatica non riuscita.
Descrizione evento:	Questa condizione viene rilevata quando la definizione automatica di un canale ha esito negativo; ciò può essere dovuto a un errore che si è verificato durante il processo di definizione o perché l'uscita della definizione automatica del canale ha inibito la definizione. Ulteriori informazioni sulla causa dell'errore sono restituite nel messaggio dell'evento.
Tipo di evento:	Canale.
Piattaforme:	Tutti, tranne IBM MQ for z/OS.

Coda eventi: SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione: Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore: MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito: Sempre.

ChannelName

Descrizione: Nome del canale per cui la definizione automatica non è riuscita.
Identificatore: MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.
Restituito: Sempre.

ChannelType

Descrizione: Il tipo di canale. Specifica il tipo di canale per cui la definizione automatica non è riuscita.
Identificatore: MQIACH_CHANNEL_TYPE.
Tipo di dati: MQCFIN.
Valori: **MQCH_DESTINATARIO**
Destinatario.
SVRCONN MQCHT
Connessione server (per l'utilizzo da parte dei client).
MQCHT_CLUSSDR
Mittente cluster.
Restituito: Sempre.

ErrorIdentifier

Descrizione: L'identificativo della causa dell'errore. Questo contiene il codice motivo (MQRC_* o MQRCCF_*) risultante dal tentativo di definizione del canale o il valore MQRCCF_SUPPRESSED_BY_EXIT se il tentativo di creare la definizione non è stato consentito dall'uscita.
Identificatore: MQIACF_ERROR_IDENTIFIER.
Tipo di dati: MQCFIN.
Restituito: Sempre.

ConnectionName

Descrizione: Nome del partner che tenta di stabilire la connessione.

Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Sempre.

AuxErrorDataInt1

Descrizione:	Dati di errore ausiliari. Questo contiene il valore restituito dall'uscita nel campo <i>Feedback</i> di MQCXP per indicare il motivo per cui la definizione automatica non è stata consentita.
Identificatore:	MQIACF_AUX_ERROR_DATA_INT_1.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Solo se <i>ErrorIdentifier</i> contiene MQRCCF_SUPPRESSED_BY_EXIT.

Definizione automatica canale OK

Nome evento:	Definizione automatica canale OK.
Codice motivo in MQCFH:	MQRC_CHANNEL_AUTO_DEF_OK (2233, X'8B9'). Definizione canale automatica riuscita.
Descrizione evento:	Questa condizione viene rilevata quando la definizione automatica di un canale ha esito positivo. Il canale è definito dall'MCA.
Tipo di evento:	Canale.
Piattaforme:	Tutti, tranne IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ChannelName

Descrizione:	Nome del canale che si sta definendo.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.
Restituito:	Sempre.

ChannelType

Descrizione:	Tipo di canale definito.
Identificatore:	MQIACH_CHANNEL_TYPE.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQCH_DESTINATARIO Destinatario. SVRCONN MQCHT Connessione server (per l'utilizzo da parte dei client). MQCHT_CLUSSDR Mittente cluster.
Restituito:	Sempre.

ConnectionName

Descrizione:	Nome del partner che tenta di stabilire la connessione.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Sempre.

Canale bloccato

Nome evento:	Canale bloccato.
Codice motivo in MQCFH:	<u>BLOCCATO MQRC_CHANNEL_ED</u> Canale bloccato. <u>MQRC_CHANNEL_BLOCKED_XX_ENCODE_CASE_ONE</u> avvertenza Canale bloccato - modalità avvertenza.
Descrizione evento:	Questo evento viene emesso quando viene bloccato un tentativo di avviare un canale in entrata. Per MQRC_CHANNEL_BLOCKED_WARNING, l'accesso temporaneo è stato concesso al canale perché il record di autenticazione di canale è definito con WARN impostato su YES.
Tipo di evento:	Canale.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

Restituito: Sempre.

Reason qualifier

Descrizione: L'identificativo che qualifica il codice di errore

Identificatore: QUALIFICATORE_MOTIVO_MQIACF

Tipo di dati: MQCFIN.

Valori: **INDIRIZZO_BLOCCO_CANALE_MQRQ**
Il canale è stato bloccato perché il relativo indirizzo IP si trova nell'elenco per essere rifiutato

MQRQ_CHANNEL_BLOCKED_USERID
Il canale è stato bloccato perché il suo ID utente asserito o associato si trova nell'elenco per essere rifiutato.

MQRQ_CHANNEL_BLOCKED_NOACCESS
Il canale è stato bloccato a causa del suo indirizzo IP; nome peer SSL; nome gestore code remoto o ID utente client associato per non avere accesso.

Restituito: Sempre.

ChannelName

Descrizione: Nome canale.

Identificatore: MQCACH_CHANNEL_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.

Restituito: Se il qualificatore del motivo non è MQRQ_CHANNEL_BLOCKED_ADDRESS. In quel caso, la connessione in ingresso viene bloccata prima che il nome del canale venga riconosciuto.

UserIdentifier

Descrizione: Identificativo utente bloccato.

Identificatore: IDENTIFICATIVO_UTENTE_MQCACF

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_ID_UTENTE_MQ

Restituito: Solo se il qualificatore motivo è MQRQ_CHANNEL_BLOCKED_USERID

ConnectionName

Descrizione: Indirizzo del partner che tenta di stabilire la connessione

Identificatore: MQCACH_CONNECTION_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CONN.

Restituito: Sempre

RemoteQMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code partner che tenta di stabilire la connessione.
Identificatore:	MQCA_REMOTE_Q_MGR_NAME
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_MQ_Q_MGR_
Restituito:	Solo per le connessioni del gestore code in entrata.

SSLPeerName

Descrizione:	Il DN nel certificato inviato dal sistema remoto.
Identificatore:	MQCACH_SSL_PEER_NAME
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_DISTINGUITO_MQ_
Restituito:	Ogni volta che il canale utilizza SSL e il client non si è connesso in modo anonimo.

SSLIssuerName

Descrizione:	Il Nome dell'Emittente nel certificato inviato dal sistema remoto.
Identificatore:	MQCA_SSL_CERT_ISSUER_NAME
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_DISTINGUITO_MQ_
Restituito:	Ogni volta che il canale utilizza TLS e il client non si è connesso in modo anonimo.

ClientUserIdentifier

Descrizione:	Identificativo utente lato client del partner che tenta di stabilire la connessione.
Identificatore:	ID_UTENTE MQCACH_CLIENT_
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_ID_UTENTE_MQ
Restituito:	Solo per le connessioni client in entrata, se il Qualificatore motivo non è MQRQ_CHANNEL_BLOCKED_ADDRESS. In tal caso, la connessione in ingresso viene bloccata prima che il nome ID utente del client sia noto.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che ha effettuato la chiamata API.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Solo per connessioni client in ingresso. Se il qualificatore del motivo non è MQRQ_CHANNEL_BLOCKED_ADDRESS. In tal caso, la connessione in entrata viene bloccata prima che il nome applicazione sia noto.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che ha effettuato la chiamata API.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ
Restituito:	Solo per connessioni client in ingresso. Se il qualificatore del motivo non è MQRQ_CHANNEL_BLOCKED_ADDRESS. In tal caso, la connessione in entrata viene bloccata prima che il nome applicazione sia noto.

Errore conversione canale

Nome evento:	Errore di conversione canale.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CHANNEL_CONV_ERROR (2284, X'8EC')</u> . Errore di conversione canale.
Descrizione evento:	Questa condizione viene rilevata quando un canale non è in grado di eseguire la conversione dati e la chiamata MQGET per richiamare un messaggio dalla coda di trasmissione ha generato un errore di conversione dati. Il motivo dell'errore è identificato da <i>ConversionReasonCode</i> .
Tipo di evento:	Canale.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ConversionReasonCode

Descrizione:	L'identificativo della causa dell'errore di conversione.
Identificatore:	CODICE_MQIACF_CONV_REASON_CODE.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRC_CONVERTED_MSG_TOO_BIG (2120, X'848 ') Messaggio convertito troppo grande per il buffer dell'applicazione. MQRC_FORMAT_ERROR (2110, X'83E') Formato messaggio non valido. MQRC_NOT_CONVERTED (2119, X'847 ') I dati del messaggio dell'applicazione non sono stati convertiti.

MQRC_SOURCE_CCSID_ERROR (2111, X'83F')

CCSID (coded character set identifier) origine non valido.

MQRC_SOURCE_DECIMAL_ENC_ERROR (2113, X'841')

Codifica decimale compressa nel messaggio non riconosciuta.

MQRC_SOURCE_FLOAT_ENC_ERROR (2114, X'842')

Codifica a virgola mobile nel messaggio non riconosciuta.

MQRC_SOURCE_INTEGER_ENC_ERROR (2112, X'840')

Codifica numero intero nel messaggio non riconosciuta.

MQRC_TARGET_CCSID_ERROR (2115, X'843')

Il CCSID di destinazione non è valido.

MQRC_TARGET_DECIMAL_ENC_ERROR (2117, X'845')

La codifica decimale compressa specificata dal ricevente non è riconosciuta.

MQRC_TARGET_FLOAT_ENC_ERROR (2118, X'846')

Codifica a virgola mobile specificata dal ricevitore non riconosciuta.

MQRC_TARGET_INTEGER_EN_ERROR (2116, X'844')

La codifica integer specificata dal ricevitore non è stata riconosciuta.

MQRC_TRUNCATED_MSG_ACCEPTED (2079, X'81F')

Messaggio troncato restituito (elaborazione completata).

MQRC_TRUNCATED_MSG_FAILED (2080, X'820')

Messaggio troncato restituito (elaborazione non completata).

Restituito: Sempre.

ChannelName

Descrizione: Nome canale.

Identificatore: MQCACH_CHANNEL_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.

Restituito: Sempre.

Format

Descrizione: Nome formato.

Identificatore: MQCACH_FORMAT_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_FORMAT_LENGTH.

Restituito: Sempre.

XmitQName

Descrizione: Il nome della coda di trasmissione.

Identificatore: MQCACH_XMIT_Q_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.

Restituito: Sempre.

ConnectionName

Descrizione: Se il canale ha stabilito correttamente una connessione TCP, questo è l'indirizzo Internet. Altrimenti, è il contenuto del campo *ConnectionName* nella definizione del canale.

Identificatore: MQCACH_CONNECTION_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CONN.

Restituito: Sempre.

Canale non attivato

Nome evento: Canale non attivato.

Codice motivo in MQCFH: MQRC_CHANNEL_NOT_ACTIVATED (2296, X'8F8').
Il canale non può essere attivato.

Descrizione evento: Questa condizione viene rilevata quando un canale deve diventare attivo, perché è in fase di avvio o perché sta per effettuare un altro tentativo di stabilire una connessione con il partner. Tuttavia, non è in grado di farlo perché è stato raggiunto il limite sul numero di canali attivi. Fare riferimento a quanto riportato di seguito:

- Parametro MaxActiveChannels nel file qm.ini per AIX, HP-UX e Solaris
- Parametro MaxActiveChannels nel registro per Windows.
- ACTCHL nel comando ALTER QMGR per z/OS

Il canale attende finché non è in grado di assumere il controllo di uno slot attivo rilasciato quando un altro canale cessa di essere attivo. In quel momento viene generato un evento Canale attivato.

Tipo di evento: Canale.

Piattaforme: Tutto.

Coda eventi: SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione: Nome del gestore code che genera l'evento.

Identificatore: MQCA_Q_MGR_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

Restituito: Sempre.

ChannelName

Descrizione: Nome canale.

Identificatore: MQCACH_CHANNEL_NAME.

Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.
Restituito:	Sempre.

XmitQName

Descrizione:	Il nome della coda di trasmissione.
Identificatore:	MQCACH_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Solo per i tipi di canale mittente, server, mittente cluster e ricevente cluster.

ConnectionName

Descrizione:	Se il canale ha stabilito correttamente una connessione TCP, questo è l'indirizzo Internet. Altrimenti, è il contenuto del campo <i>ConnectionName</i> nella definizione del canale.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Solo per comandi che non contengono un nome generico.

Canale non disponibile

Nome evento:	Canale non disponibile.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CHANNEL_NOT_AVAILABLE (2537, X'9E9')</u> . Canale non disponibile.
Descrizione evento:	Viene emesso quando viene rifiutato un tentativo di avviare un canale in entrata.
Tipo di evento:	Canale.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	L'identificativo che qualifica il codice di errore.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_MAX_ACTIVE_CHANNELS Il canale non era disponibile a causa del numero massimo di istanze del canale attive (stanzaMaxActiveChannels qm.ini su distributed o parola chiave ACTCHL MQSC su z/OS) limite raggiunto per il gestore code. MQRQ_MAX_CHANNELS Il canale non era disponibile a causa del numero massimo di istanze del canale (stanzaMaxChannels qm.ini su distributed o MAXCHL MQSC su z/OS) limite raggiunto per il gestore code. MQRQ_SVRCONN_INST_LIMIT Il canale non era disponibile perché è stato raggiunto il limite massimo di istanze del canale attive (MAXINST) per il canale. MQRQ_CLIENT_INST_LIMIT Il canale non era disponibile a causa del limite massimo di istanze del canale attive (MAXINSTC) raggiunto per il client per il canale.
Restituito:	Sempre.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.
Restituito:	Sempre.

ConnectionName

Descrizione:	Indirizzo del partner che tenta di stabilire la connessione.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Sempre.

MaximumActiveChannels

Descrizione:	Numero massimo di canali attivi.
Identificatore:	MQIA_ATTIVA_CHANNELS
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Solo dove il qualificatore motivo MQRQ_MAX_ACTIVE_CHANNELS.

MaximumChannels

Descrizione:	Numero massimo di canali.

Identificatore:	MQIA_MAX_CHANNELS
Tipo di dati:	MQCFIN
Restituito:	Solo dove il qualificatore del motivo MQRQ_MAX_CHANNELS.

MaximumInstances

Descrizione:	Numero massimo di istanze del canale.
Identificatore:	MQIACH_MAX_INSTANCE
Tipo di dati:	MQCFIN
Restituito:	Solo dove il qualificatore del motivo MQRQ_SVRCONN_INST_LIMIT.

MaximumClientInstances

Descrizione:	Numero massimo di istanze di canale per client.
Identificatore:	MQIACH_MAX_INSTS_PER_CLIENT
Tipo di dati:	MQCFIN
Restituito:	Solo dove il qualificatore motivo MQRQ_CLIENT_INST_LIMIT.

Errore SSL canale

Nome evento:	Errore SSL canale.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CHANNEL_SSL_ERROR (2371, X' 943 ').</u> Errore SSL canale.
Descrizione evento:	Questa condizione viene rilevata quando un canale che utilizza SSL (Secure Sockets Layer) o TLS (Transport Layer Security) non riesce a stabilire una connessione. <i>ReasonQualifier</i> identifica la natura dell'errore.
Tipo di evento:	SSL.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	L'identificativo che qualifica il codice di errore.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.

Valori:

MQRQ_SSL_HANDSHAKE_ERROR

Si è verificato un errore di autenticazione / scambio chiavi durante l'handshake SSL o TLS.

MQRQ_SSL_CIPHER_SPEC_ERROR

Questo errore può indicare uno dei seguenti:

- Il client SSL o TLS CipherSpec non corrisponde a quello sulla definizione del canale server SSL o TLS.
- È stato specificato un CipherSpec non valido.
- Una CipherSpec è stata specificata solo su un'estremità del canale SSL o TLS.

ERRORE MQRQ_SSL_PEER_NAME_ERROR

Il DN (Distinguished Name) nel certificato inviato da un'estremità del canale SSL o TLS non corrisponde al nome peer alla fine della definizione del canale all'altra estremità del canale SSL o TLS.

ERRORE MQRQ_SSL_CLIENT_AUTH_ERROR

La definizione del canale server SSL o TLS specificava SSLCAUTH (REQUIRED) o un valore SSLPEER non vuoto, ma il client SSL o TLS non forniva un certificato.

Restituito: Sempre.

ChannelName

Descrizione: Nome canale.

Identificatore: MQCACH_CHANNEL_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.

Restituito: *ChannelName* potrebbe non essere disponibile se il canale non è ancora stato abbastanza lontano nel suo processo di avvio, in questo caso il nome del canale non verrà restituito. Altrimenti sempre.

XmitQName

Descrizione: Il nome della coda di trasmissione.

Identificatore: MQCACH_XMIT_Q_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Restituito: Solo per i canali mittente, server, mittente cluster e ricevente cluster.

ConnectionName

Descrizione: Se il canale ha stabilito correttamente una connessione TCP, questo è l'indirizzo Internet. Altrimenti è il contenuto del campo ConnectionName nella definizione del canale.

Identificatore: MQCACH_CONNECTION_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CONN.

Restituito: Il *ConnectionName* potrebbe non essere disponibile se il canale non è ancora abbastanza lontano dal suo processo di avvio, in questo caso il nome della connessione non verrà restituito. Altrimenti sempre.

SSLHandshakeStage

Descrizione: Informazioni sulla chiamata della funzione SSL o TLS che fornisce l'errore. Per z/OS, i dettagli dei nomi delle funzioni sono disponibili nel manuale *System Secure Sockets Layer Programming Guide and Reference* SC24-5877.

Identificatore: MQCACH_SSL_HANDSHAKE_STAGE.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_SSL_HANDSHAKE_STAGE_LENGTH.

Restituito: Questo campo è presente solo se *ReasonQualifier* è impostato su MQRQ_SSL_HANDSHAKE_ERROR.

SSLReturnCode

Descrizione: Un codice di ritorno numerico da una chiamata SSL o TLS non riuscita.

I dettagli dei codici di ritorno SSL o TLS per piattaforme specifiche possono essere trovati come segue:

-  Per z/OS, consultare [Secure Sockets Layer \(SSL\) return codes \(z/OS\)](#).
- Per piattaforme diverse da z/OS, consultare [“Codici di ritorno TLS \(Transport Layer Security\)” a pagina 1462](#).

Identificatore: MQIACH_SSL_RETURN_CODE.

Tipo di dati: MQCFIN.

Restituito: Questo campo è presente solo se *ReasonQualifier* è impostato su MQRQ_SSL_HANDSHAKE_ERROR.

SSLPeerName

Descrizione: Il DN nel certificato inviato dal sistema remoto.

Identificatore: MQCACH_SSL_PEER_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_DISTINGUISHED_NAME_LENGTH.

Restituito: Questo campo è presente solo se *ReasonQualifier* è impostato su MQRQ_SSL_PEER_NAME_ERROR e non è sempre presente per questo qualificatore del motivo.

Avvertenza SSL canale

Nome evento:	Avvertenza SSL canale.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CHANNEL_SSL_WARNING (2552, X'9F8')</u> . Avvertenza SSL canale.

Descrizione evento:	Questa condizione viene rilevata quando un canale che utilizza SSL (Secure Sockets Layer) o TLS (Transport Layer Security) rileva un problema che non causa l'errore di stabilire una connessione SSL o TLS. <i>ReasonQualifier</i> identifica la natura dell'evento.
Tipo di evento:	SSL.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	L'identificativo che qualifica il codice di errore.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_SSL_UNKNOWN_REVOCATION Un responder OCSP ha restituito una risposta di tipo Sconosciuto. IBM MQ è configurato per produrre avvertenze ma consente alla connessione di continuare.
Restituito:	Sempre.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.
Restituito:	<i>ChannelName</i> potrebbe non essere disponibile se il canale non è ancora stato abbastanza lontano nel suo processo di avvio, in questo caso il nome del canale non verrà restituito. Altrimenti sempre.

XmitQName

Descrizione:	Il nome della coda di trasmissione.
Identificatore:	MQCACH_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Restituito:	Solo per i canali mittente, server, mittente cluster e ricevente cluster.

ConnectionName

Descrizione:	Se il canale ha stabilito correttamente una connessione TCP, questo è l'indirizzo Internet. Altrimenti è il contenuto del campo ConnectionName nella definizione del canale.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	<i>ConnectionName</i> potrebbe non essere disponibile se il canale non è ancora abbastanza lontano nel suo processo di avvio, in tal caso il nome della connessione non verrà restituito. Altrimenti sempre.

Canale avviato

Nome evento:	Canale avviato.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CHANNEL_STARTED (2282, X'8EA')</u> . Canale avviato.
Descrizione evento:	Un operatore ha emesso un comando di avvio del canale oppure un'istanza di un canale è stata stabilita correttamente. Questa condizione viene rilevata quando la negoziazione dei dati iniziali è completa e la risincronizzazione è stata eseguita dove necessario, in modo che il trasferimento del messaggio possa procedere.
Tipo di evento:	Canale.
Piattaforme:	Tutto. Le connessioni client non producono questo evento.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.
Restituito:	Sempre.

XmitQName

Descrizione:	Il nome della coda di trasmissione.
Identificatore:	MQCACH_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Solo per i canali mittente, server, mittente cluster e ricevente cluster.

ConnectionName

Descrizione:	Se il canale ha stabilito correttamente una connessione TCP, questo è l'indirizzo Internet. Altrimenti, è il contenuto del campo <i>ConnectionName</i> nella definizione del canale.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Solo per comandi che non contengono un nome generico.

Canale arrestato

Nome evento:	Canale arrestato.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CHANNEL_STOPPED (2283, X'8EB')</u> . Canale arrestato.
Descrizione evento:	Viene emesso quando un'istanza del canale viene arrestata. Verrà emesso solo se l'istanza del canale ha precedentemente emesso un evento di canale avviato.
Tipo di evento:	Canale.
Piattaforme:	Tutto. Le connessioni client non producono questo evento.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	L'identificativo che qualifica il codice di errore.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.

Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_CHANNEL_STOPPED_OK Il canale è stato chiuso con un codice di ritorno zero o con un codice di ritorno di avvertenza. MQRQ_CHANNEL_STOPPED_ERROR Il canale è stato chiuso, ma è stato riportato un errore e il canale non è in stato di arresto o di nuovo tentativo. MQRQ_CHANNEL_STOPPED_RETRY Il canale è stato chiuso ed è in stato di nuovo tentativo. MQRQ_CHANNEL_STOPPED_DISABLED Il canale è stato chiuso e si trova in uno stato di arresto.
Restituito:	Sempre.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.
Restituito:	Sempre.

ErrorIdentifier

Descrizione:	L'identificativo della causa dell'errore. Se un canale viene arrestato a causa di un errore, questo è il codice che identifica l'errore. Se il messaggio di evento è dovuto a un errore di arresto del canale, vengono impostati i seguenti campi: 1. <i>ReasonQualifier</i>, contenente il valore MQRQ_CHANNEL_STOPPED_ERROR 2. <i>ErrorIdentifier</i>, contenente il numero di codice di un messaggio di errore che descrive l'errore 3. <i>AuxErrorDataInt1</i>, contenente il numero intero del messaggio di errore insert 1 4. <i>AuxErrorDataInt2</i>, contenente il messaggio di errore integer insert 2 5. <i>AuxErrorDataStr1</i>, contenente la stringa del messaggio di errore insert 1 6. <i>AuxErrorDataStr2</i>, contenente la stringa del messaggio di errore insert 2 7. <i>AuxErrorDataStr3</i>, contenente la stringa del messaggio di errore inserimento 3 I significati degli inserimenti del messaggio di errore dipendono dal numero di codice del messaggio di errore. I dettagli dei numeri di codice dei messaggi di errore e gli inserimenti per piattaforme specifiche possono essere trovati come segue: •  Per z/OS, consultare Distributed queuing message codes. • Per le piattaforme diverse da z/OS, le ultime quattro cifre di <i>ErrorIdentifier</i> quando visualizzate in notazione esadecimale indicano il numero di codice decimale del messaggio di errore. Ad esempio, se <i>ErrorIdentifier</i> ha il valore X'xxxxyyyy', il codice del messaggio di errore che spiega l'errore è AMQyyyy. Consultare "IBM MQ Messaggi AMQ" a pagina 241 per una descrizione di questi messaggi di errore.
Identificatore:	MQIACF_ERROR_IDENTIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

AuxErrorDataInt1

Descrizione:	Primo numero intero dei dati di errore ausiliari per gli errori di canale. Se un canale è stato arrestato a causa di un errore, questo è il primo parametro intero che qualifica l'errore. Queste informazioni sono destinate all'utilizzo da parte del personale di assistenza IBM ; includerlo in qualsiasi segnalazione di problema inoltrata a IBM relativa a questo messaggio di evento.
Identificatore:	MQIACF_AUX_ERROR_DATA_INT_1.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

AuxErrorDataInt2

Descrizione:	Secondo numero intero dei dati di errore ausiliari per gli errori di canale. Se un canale viene arrestato a causa di un errore, questo è il secondo parametro intero che qualifica l'errore. Queste informazioni sono destinate all'utilizzo da parte del personale di assistenza IBM ; includerlo in qualsiasi segnalazione di problema inoltrata a IBM relativa a questo messaggio di evento.

Identificatore: MQIACF_AUX_ERROR_DATA_INT_2.
Tipo di dati: MQCFIN.
Restituito: Sempre.

AuxErrorDataStr1

Descrizione: Prima stringa di dati di errore ausiliari per gli errori di canale. Se un canale viene arrestato a causa di un errore, questo è il primo parametro di stringa che qualifica l'errore. Queste informazioni sono destinate all'utilizzo da parte del personale di assistenza IBM ; includerlo in qualsiasi segnalazione di problema inoltrata a IBM relativa a questo messaggio di evento.

Identificatore: MQCACF_AUX_ERROR_DATA_STR_1.
Tipo di dati: MQCFST.
Restituito: Sempre.

AuxErrorDataStr2

Descrizione: Seconda stringa di dati di errore ausiliari per gli errori di canale. Se un canale viene arrestato a causa di un errore, questo è il secondo parametro stringa che qualifica l'errore. Queste informazioni sono destinate all'utilizzo da parte del personale di assistenza IBM ; includerlo in qualsiasi segnalazione di problema inoltrata a IBM relativa a questo messaggio di evento.

Identificatore: MQCACF_AUX_ERROR_DATA_STR_2.
Tipo di dati: MQCFST.
Restituito: Sempre.

AuxErrorDataStr3

Descrizione: Terza stringa di dati di errore ausiliari per gli errori di canale. Se un canale viene arrestato a causa di un errore, questo è il terzo parametro di stringa che qualifica l'errore. Queste informazioni sono destinate all'utilizzo da parte del personale di assistenza IBM ; includerlo in qualsiasi segnalazione di problema inoltrata a IBM relativa a questo messaggio di evento.

Identificatore: MQCACF_AUX_ERROR_DATA_STR_3.
Tipo di dati: MQCFST.
Restituito: Sempre.

XmitQName

Descrizione: Il nome della coda di trasmissione.
Identificatore: MQCACH_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito: Solo per i canali mittente, server, mittente cluster e ricevente cluster.

ConnectionName

Descrizione: Se il canale ha stabilito correttamente una connessione TCP, questo è l'indirizzo Internet. Altrimenti, è il contenuto del campo *ConnectionName* nella definizione del canale.

Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST o MQCFSL.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Solo per comandi che non contengono un nome generico.

Canale arrestato dall'utente

Nome evento:	Canale arrestato dall'utente.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CHANNEL_STOPPED_BY_USER (2279, X'8E7')</u> . Canale arrestato dall'utente.
Descrizione evento:	Viene emesso quando un utente immette un comando STOP CHL. <i>ReasonQualifier</i> identifica i motivi dell'arresto.
Tipo di evento:	Canale.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	L'identificativo che qualifica il codice di errore.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_CHANNEL_STOPPED_DISABLED Il canale è stato chiuso e si trova in uno stato di arresto.
Restituito:	Sempre.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ.
Restituito:	Sempre.

Comando

Nome evento:	.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_COMMAND_MQSC (2412, X'96C')</u> . Il comando MQSC è stato emesso correttamente oppure <u>MQRC_COMMAND_PCF (2413, X'96D')</u> . Comando PCF emesso correttamente.
Descrizione evento:	Comando immesso correttamente.
Tipo di evento:	.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT.

Dati evento

I dati evento sono composti da due gruppi, *CommandContext* e *CommandData*.

CommandContext

Descrizione:	Gruppo PCF contenente gli elementi correlati al contesto del comando immesso.
Identificatore:	MQGACF_COMMAND_CONTEXT.
Tipo di dati:	MQCFGR.
Elementi PCF nel gruppo:	• <i>EventUserutente evento</i> • <i>EventSecurityEventSecurity</i> • <i>EventOrigin</i> • <i>EventQMgr</i> • <i>EventAccountingToken</i> • <i>DatiEventIdentity</i> • <i>TipoEventAppl</i> • <i>EventApplNome</i> • <i>EventApplOrigine</i> • <i>Comando</i>
Restituito:	Sempre.

EventUserId

Descrizione:	L'ID utente che ha emesso il comando o la chiamata che ha generato l'evento. (Questo è lo stesso ID utente utilizzato per controllare l'autorità per emettere il comando; per i comandi ricevuti dalla coda, questo è anche l'identificativo utente (UserIdentifier) dall'MQMD del messaggio di comando).
Identificatore:	MQCACF_EVENT_USER_ID.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

Windows *EventSecurityId*

Descrizione:	L'ID di sicurezza (un'estensione dell'ID utente) che ha emesso il comando o la chiamata che ha generato l'evento.
Identificatore:	MQBACF_EVENT_SECURITY_ID.
Tipo di dati:	MQCFBS.
Lunghezza massima:	MQ_SECURITY_ID_LENGTH.
Restituito:	Solo su Windows.

EventOrigin

Descrizione:	L'origine dell'azione che causa l'evento.
Identificatore:	MQIACF_EVENT_ORIGIN.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	CONSOLE MQEVO Comando console. INIT_MQEVO Comando di inizializzazione del dataset di input. MQEVO_MSG Messaggio di comando su SYSTEM.COMMAND.INPUT. MQEVO_INTERNO Direttamente dal gestore code. MQEVO_ALTRO Nessuna delle precedenti.
Restituito:	Sempre.

EventQMGr

Descrizione:	Il gestore code in cui è stato immesso il comando. (Il gestore code in cui viene eseguito il comando e che genera l'evento si trova nell'MQMD del messaggio di evento).
Identificatore:	MQCACF_EVENT_Q_MGR.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventAccountingToken

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il token di account (AccountingToken) da MQMD del messaggio di comandi.
Identificatore:	MQBACF_EVENT_ACCOUNTING_TOKEN.
Tipo di dati:	MQCFBS.
Lunghezza massima:	MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventIdentityData

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di identità dell'applicazione (ApplIdentityData) da MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_IDENTITY.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_APPL_IDENTITY_DATA_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplType

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il tipo di applicazione (PutApplType) dall'MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQIACF_EVENT_APPL_TYPE.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplName

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il nome dell'applicazione (PutApplName) da MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplOrigin

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di origine dell'applicazione (ApplOriginData) dall'MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_ORIGIN.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_APPL_ORIGIN_DATA_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

Command

Descrizione:	Il codice di comando.
Identificatore:	COMANDO MQIACF.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	• Se l'evento è correlato a un comando PCF, il valore è quello del parametro Comando nella struttura MQCFH nel messaggio di comando. • Se l'evento è correlato a un comando MQSC, il valore è il seguente:

MQCMD_ARCHIVE_LOG
LOG DI ARCHIVIO

MQCMD_BACKUP_CF_STRUC
CFSTRUCT DI BACKUP

MQCMD_CHANGE_AUTH_INFO
MODIFICA AUTHINFO

MQCMD_CHANGE_BUFFER_POOL
MODIFICA BUFFERPOOL

MQCMD_CHANGE_CF_STRUC
MODIFICA CFSTRUCT

MQCMD_CHANGE_CHALLEGATO
MODIFICA CANALE

MQCMD_CHANGE_COMM_INFO
COMMINFO ALTER

MQCMD_CHANGE_LISTENER
MODIFICA LISTENER

ELENCO NOMI COMANDO MQCMD_CHANGE_NAMELIST
ELENCO NOMI ALTER

MQCMD_CHANGE_PAGE_SET
PSID ALTER

MQCMD_XX_ENCODE_CASE_ONE modifica_processo
MODIFICA PROCESSO

MQCMD_CHANGE_Q
MODIFICARE QLOCALE / QREMOTE/QALIAS/QMODEL

MQCMD_CHANGE_Q_MGR
ALTER QMGR, DEFINE MAXSMGS

MQCMD_CHANGE_SECURITY
MODIFICA SICUREZZA

MQCMD_CHANGE_SERVICE
MODIFICA SERVIZIO

MQCMD_CHANGE_STG_CLASS
ALTER STGCLASS

MQCMD_CHANGE_SUBSCRIPTION
Modifica richiesta

MQCMD_CHANGE_TOPIC
ALTER TOPIC

MQCMD_CHANGE_TRACE
MODIFICA TRACCIA

MQCMD_CLEAR_Q
CANCELLA QLOCAL

MQCMD_CLEAR_TOPIC_STRING
CANCELLARE TOPICSTR

MQCMD_CREA_AUT_INFO
DEFINE AUTINFO

MQCMD_CREATE_BUFFER_POOL
DEFINISCI BUFFPOOL

MQCMD_CREATE_CF_STRUC
 DEFINE CFSTRUCT

MQCMD_CREA_XX_ENCODE_CASE_ONE canalizzata
 Definire il canale

MQCMD_CREATE_COMM_INFO
 DEFINE COMMINFO

MQCMD_CREATE_LISTENER
 Definire il listener

ELENCO NOMI MQCMD_CREATE_NAMELIST
 DEFINE ELENCO_NOMI

MQCMD_CREATE_PAGE_SET
 DEFINE PSID

MQCMD_CREA_PROCESSO
 DEFINE PROCESS

MQCMD_CREA_Q
 DEFINIRE QLOCAL/QREMOTE/QALIAS/QMODEL

MQCMD_CREA_SERVICE
 Definisci servizio

MQCMD_CREATE_STG_CLASS
 DEFINE STGCLASS

MQCMD_CREATE_SUBSCRIPTION
 DEFINE SUB

MQCMD_CREA_TOPIC
 DEFINISCI ARGOMENTO

MQCMD_DELETE_AUTH_INFO
 DELETE AUTINFO

MQCMD_DELETE_CF_STRUC
 DELETE CFSTRUCT

MQCMD_DELETE_CHALLEGATO
 Elimina canale

MQCMD_DELETE_COMM_INFO
 DELETE COMMINFO

MQCMD_DELETE_LISTENER
 Elimina listener

MQCMD_DELETE_NAMELIST
 Eliminazione elenco nomi

MQCMD_DELETE_PAGE_SET
 ELIMINA PSID

MQCMD_XX_ENCODE_CASE_ONE elimina_processo
 Eliminazione processo

MQCMD_DELETE_Q
 ELIMINARE QLOCAL/QREMOTE/QALIAS / QMODEL

MQCMD_XX_ENCODE_CASE_ONE elimina_servizio
 Elimina servizio

MQCMD_DELETE_STG_CLASS
 DELETE STGCLASS

SOTTOSCRIZIONE_ELIMINAZIONE_MQCMD

Eliminare la sottoscrizione

MQCMD_DELETE_TOPIC

Elimina argomento

ARCHIVIO_RICHIESA_MQCMD

VISUALIZZA ARCHIVIO

MQCMD_INQUIRE_AUTH_INFO

VISUALIZZA AUTHINFO

MQCMD_INQUIRE_CF_STRUC

VISUALIZZA CFSTRUCT

MQCMD_INQUIRE_CF_STRUC_STATUS

VISUALIZZARE CFSTATUS

MQCMD_INQUIRE_CHANNEL

VISUALIZZA CANALE

MQCMD_INQUIRE_CHANNEL_INIT

VISUALIZZA CHINIT

MQCMD_INQUIRE_CHANNEL_STATUS

VISUALIZZA CHSTATUS

MQCMD_INQUIRE_CHLAUTH_RECS

VISUALIZZA CHLAUTH

MQCMD_INQUIRE_CLUSTER_Q_MGR

VISUALIZZA CLUSQMGR

SERVER MQCMD_INQUIRE_CMD_SERVER

VISUALIZZA CMDSERV

MQCMD_INQUIRE_COMM_INFO

VISUALIZZA COMMINFO

MQCMD_INQUIRE_CONNECTION

VISUALIZZA CONN

MQCMD_INQUIRE_LISTENER

VISUALIZZA LISTENER

LOG INQUIMQ

VISUALIZZA LOG

MQCMD_INQUIRE_NAMELIST

VISUALIZZA ELENCO NOMI

MQCMD_INQUIRE_PROCESSO

VISUALIZZA PROCESSO

MQCMD_INQUIRE_PUBSUB_STATUS

VISUALIZZA PUBSUB

MQCMD_INQUIRE_Q

VISUALIZZAZIONE CODA

MQCMD_INQUIRE_Q_MGR

VISUALIZZA QMGR, VISUALIZZA MAXSGS

MQCMD_INQUIRE_QSG

Visualizza gruppo

MQCMD_INQUIRE_Q_STATO

VISUALIZZAZIONE QSTATUS

MQCMD_INQUIRE_SECURITY
VISUALIZZAZIONE SICUREZZA

MQCMD_INQUIRE_SERVICE
VISUALIZZA SERVIZIO

MQCMD_INQUIRE_STG_CLASS
VISUALIZZA CLASSE DI STG

MQCMD_INQUIRE_SUBSCRIPTION
VISUALIZZA SECONDARIO

MQCMD_INQUIRE_SUB_STATUS
VISUALIZZAZIONE STATO SB

SISTEMA MQCMD_INQUIRE
SISTEMA VIDEO

MQCMD_INQUIRE_THREAD
VISUALIZZA THREAD

MQCMD_INQUIRE_TOPIC
VISUALIZZA ARGOMENTO

MQCMD_INQUIRE_TOPIC_STATO
VISUALIZZA TPSTATUS

MQCMD_INQUIRE_TRACE
VISUALIZZA TRACCIA

MQCMD_INQUIRE_USO
Visualizza utilizzo

MQCMD_MOVE_Q
SPOSTA QLOCAL

CANALE MQCMD_PING_
Ping canale

MQCMD_RECOVER_BSDS
Recupero BSDS

MQCMD_RECOVER_CF_STRUC
RECUPERO CFSTRUCT

MQCMD_REFRESH_CLUSTER
Aggiornamento cluster

MQCMD_REFRESH_Q_MGR
AGGIORNA QMGR

MQCMD_REFRESH_SECURITY
Aggiorna sicurezza

MQCMD_RESET_XX_ENCODE_CASE_ONE canalizzata
Reimpostazione canale

MQCMD_RESET_CLUSTER
Reimposta cluster

MQCMD_RESET_MGR
RESET QMGR

Q_STATS MQCMD_RESET_
QSTATS RESET

MQCMD_RESET_TPIPE
Reimpostazione tpipe

MQCMD_RESOLVE_CHALLENGE
Risoluzione canale

MQCMD_RESOLVE_INDOUBT
Risoluzione in dubbio

MQCMD_RESUME_Q_MGR
RESUME QMGR diverso da CLUSTER/CLUSNL

MQCMD_RESUME_Q_MGR_CLUSTER
RESUME QMGR CLUSTER/CLUSNL

MQCMD_REVERIFY_SECURITY
Nuova verifica sicurezza

MQCMD_SET_ARCHIVE
Impostazione archivio

MQCMD_SET_CHLAUTH_REC
SET CHLAUTH

LOG SET_MQCM
Impostazione log

SISTEMA MQCMD_SET
Impostazione sistema

MQCMD_START_XX_ENCODE_CASE_ONE canalizzata
Avvio canale

MQCMD_START_CHANNEL_INIT
INIZIO INIT

MQCMD_START_CHANNEL_LISTENER
Avvia listener

MQCMD_START_CMD_SERVER
AVVIA CMDSERV

MQCMD_START_SERVICE
Avvia servizio

MQCMD_START_TRACE
Avvio traccia

MQCMD_STOP_XX_ENCODE_CASE_ONE canalizzata
Arresto canale

MQCMD_STOP_CHANNEL_INIT
ARRESTARE CHINIT

MQCMD_STOP_CHANNEL_LISTENER
Arresto del listener

MQCMD_STOP_CMD_SERVER
STOP CMDSERV

MQCMD_STOP_CONNECZIONE
CONN STOP

SERVICE_STOP_MQCMD_
Arresta servizio

TRACCIA MQCMD_STOP
Arresta traccia

MQCMD_SUSPEND_Q_MGR
SUSPEND QMGR diverso da CLUSTER/CLUSNL

MQCMD_SUSPEND_Q_MGR_CLUSTER
SOSPENSIONE QMGR CLUSTER/CLUSNL

Restituito: Sempre.

CommandData

Descrizione: Gruppo PCF contenente gli elementi correlati ai dati del comando.

Identificatore: MQGACF_COMMAND_DATA.

Tipo di dati: MQCFGR.

Elementi PCF nel gruppo:

- Se generato per un comando MQSC, questo gruppo contiene solo l'elemento PCF *CommandMQSC*.
- Se viene creato per un comando PCF, questo gruppo contiene gli elementi PCF che costituiscono il comando PCF, esattamente come nel messaggio di comando.

Restituito: Sempre.

CommandMQSC

Descrizione: Il testo del comando MQSC.

Identificatore: MQCACF_COMMAND_MQSC.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_COMMAND_MQSC_LENGTH.

Restituito: Solo se il motivo nel descrittore del messaggio è MQRC_COMMAND_MQSC.

Crea oggetto

Nome evento: Crea oggetto.

Codice motivo in MQCFH: MQRC_CONFIG_CREATE_OBJECT (2367, X'93F').
Nuovo oggetto creato.

Descrizione evento: È stato immesso un comando DEFINE o DEFINE REPLACE che ha creato correttamente un nuovo oggetto.

Tipo di evento: Configurazione.

Piattaforme: Tutto.

Coda eventi: SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT.

Dati evento

EventUserId

Descrizione: L'ID utente che ha emesso il comando o la chiamata che ha generato l'evento. (Questo è lo stesso ID utente utilizzato per controllare l'autorizzazione a immettere il comando o la chiamata; per i comandi ricevuti da una coda, questo è anche l'identificativo utente (UserIdentifier) da MQMD del messaggio di comando).

Identificatore: MQCACF_EVENT_USER_ID.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_USER_ID_LENGTH.

Restituito: Sempre.

EventOrigin

Descrizione: L'origine dell'azione che causa l'evento.
Identificatore: MQIACF_EVENT_ORIGIN.
Tipo di dati: MQCFIN.
Valori: **CONSOLE MQEVO**
Comando console.
INIT_MQEVO
Comando di inizializzazione del dataset di input.
MQEVO_INTERNO
Direttamente dal gestore code.
MQEVO_MQSET
Chiamata MQSET.
MQEVO_MSG
Messaggio di comando su SYSTEM.COMMAND.INPUT.
MQEVO_ALTRO
Nessuna delle precedenti.

Restituito: Sempre.

EventQMgr

Descrizione: Il gestore code in cui è stato immesso il comando o la chiamata. (Il gestore code in cui viene eseguito il comando e che genera l'evento si trova nell'MQMD del messaggio di evento).
Identificatore: MQCACF_EVENT_Q_MGR.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito: Sempre.

EventAccountingToken

Descrizione: Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il token di account (AccountingToken) da MQMD del messaggio di comandi.
Identificatore: MQBACF_EVENT_ACCOUNTING_TOKEN.
Tipo di dati: MQCFBS.
Lunghezza massima: MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH.
Restituito: Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplIdentity

Descrizione: Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di identità dell'applicazione (ApplIdentityData) da MQMD del messaggio di comando.
Identificatore: MQCACF_EVENT_APPL_IDENTITY.
Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima:	MQ_APPL_IDENTITY_DATA_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplType

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il tipo di applicazione (PutApplType) dall'MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQIACF_EVENT_APPL_TYPE.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplName

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il nome dell'applicazione (PutApplName) da MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplOrigin

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di origine dell'applicazione (ApplOriginData) dall'MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_ORIGIN.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_APPL_ORIGIN_DATA_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

ObjectType

Descrizione:	Tipo di oggetto:
Identificatore:	MQIACF_OBJECT_TYPE.
Tipo di dati:	MQCFIN.

Valori:	CANALIZZATA MQOT_ Canale. CHLAUTH MQOT_ Record di autenticazione di canale. ELENCO NOMI MQOTT Elenco nomi. MQOT_NONE Nessun oggetto. PROCESSO MQOT_ processo. MQOT_Q Coda. MQOT_STORAGE_CLASSE Classe di memoria. INFO MQOT_AUTH_O Informazioni di autenticazione. MQOT_CF_STRUC Struttura CF. TOPIC MQOT_T . INFO MQOT_COMMIT Informazioni sulla comunicazione. LISTENER MQOT_ Listener canale.

Restituito:	Sempre.

ObjectName

Descrizione:	Nome oggetto:
Identificativo:	L'identificativo sarà in base al tipo di oggetto. • MQCACH_CHANNEL_NAME • NOME MQCA_NAMELIST_NAME • NOME_PROCESSO_MQCA • Nome_Q_MQCA • MQCA_STORAGE_CLASSE • MQCA_AUTH_INFO_NAME • MQCA_CF_STRUC_NAME • TOPIC_MQCA_NOME • MQCA_COMM_INFO_NAME • NOME MQCACH_LISTENER_ Nota: MQCACH_CHANNEL_NAME può essere utilizzato anche per autenticazione di canale.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_OBJECT_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre

Disposition

Descrizione:	Disposizione oggetto:
Identificatore:	MQIA_QSG_DISP.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQQSGD_Q_MGR L'oggetto si trova nella serie di pagine del gestore code. MQQSGD_SHARED L'oggetto si trova nel repository condiviso e i messaggi sono condivisi nella CF (coupling facility). GRUPPO_QGS L'oggetto risiede nel repository condiviso. MQQSGD_XX_ENCODE_CASE_ONE copia L'oggetto si trova nella serie di pagine del gestore code ed è una copia locale di un oggetto GROUP.
Restituito:	Sempre, tranne per gli oggetti di struttura CF.

Attributi oggetto

Viene restituita una struttura di parametri per ciascun attributo dell'oggetto. Gli attributi restituiti dipendono dal tipo di oggetto. Per ulteriori informazioni consultare [“Attributi oggetto per i dati evento” a pagina 60](#)

Errore tipo coda di trasmissione predefinita

Nome evento:	Errore di tipo coda di trasmissione predefinita.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_DEF_XMIT_Q_TYPE_ERROR (2198, X'896 ')</u> . La coda di trasmissione predefinita non è locale.
Descrizione evento:	È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 specificando una coda remota come destinazione. È stata specificata una definizione locale della coda remota oppure è stato risolto un alias del gestore code, ma in entrambi i casi l'attributo <i>XmitQName</i> nella definizione locale è vuoto. Nessuna coda di trasmissione è stata definita con lo stesso nome del gestore code di destinazione, pertanto il gestore code locale ha tentato di utilizzare la coda di trasmissione predefinita. Tuttavia, sebbene esista una coda definita dall'attributo gestore code <i>DefXmitQName</i>, non è una coda locale. Consultare Definizione di una coda di trasmissione per ulteriori informazioni sulle code di trasmissione.
Tipo di evento:	Remoto.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.

Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

XmitQName

Descrizione:	Il nome della coda di trasmissione predefinita.
Identificatore:	MQCA_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

QType

Descrizione:	Tipo di coda di trasmissione predefinita.
Identificatore:	MQIA_Q_TIPO.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	ALIAS MQQT Definizione coda alias. REMOTE MQQT Definizione locale di una coda remota.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.

Restituito: Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione: Nome del gestore code oggetti.

Identificatore: MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

Restituito: Se *ObjectName* nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

ConnName

Descrizione: Nome connessione per la connessione client.

Identificatore: MQCACH_CONNECTION_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CONN.

Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione: Nome canale per la connessione client.

Identificatore: MQCACH_CHANNEL_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ

Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Informazioni correlate

[Definizione di una coda di trasmissione](#)

[Definizioni di esempio fornite con IBM MQ](#)

[DefXmitQName \(MQCHAR48\)](#)

[DefXmitQName \(stringa di caratteri a 48 byte\)](#)

[Proprietà DefaultTransmissionQueueName](#)

[Definizione degli oggetti di sistema](#)

Errore di utilizzo della coda di trasmissione predefinita

Nome evento: Errore di utilizzo coda di trasmissione predefinita.

Codice motivo in MQCFH: [MQRC_DEF_XMIT_Q_USAGE_ERROR \(2199, X'897 '\)](#).
Errore di utilizzo della coda di trasmissione predefinita.

Descrizione evento:	È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 specificando una coda remota come destinazione. È stata specificata una definizione locale della coda remota oppure è stato risolto un alias del gestore code, ma in entrambi i casi l'attributo <i>XmitQName</i> nella definizione locale è vuoto. Nessuna coda di trasmissione è stata definita con lo stesso nome del gestore code di destinazione, pertanto il gestore code locale ha tentato di utilizzare la coda di trasmissione predefinita. Tuttavia, la coda definita dall'attributo gestore code <i>DefXmitQName</i> non dispone di un attributo <i>Usage</i> di MQUS_TRANSMISSION. Consultare Definizione di una coda di trasmissione per ulteriori informazioni sulle code di trasmissione predefinite.
Tipo di evento:	Remoto.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

XmitQName

Descrizione:	Il nome della coda di trasmissione predefinita.
Identificatore:	MQCA_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.

Restituito: Sempre.

ApplName

Descrizione: Nome dell'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.

Identificatore: MQCACF_APPL_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.

Restituito: Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione: Nome del gestore code oggetti.

Identificatore: MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

Restituito: Se *ObjectName* nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

ConnName

Descrizione: Nome connessione per la connessione client.

Identificatore: MQCACH_CONNECTION_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CONN.

Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione: Nome canale per la connessione client.

Identificatore: MQCACH_CHANNEL_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ

Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Informazioni correlate

[Definizione di una coda di trasmissione](#)

[Definizioni di esempio fornite con IBM MQ](#)

[DefXmitQName \(MQCHAR48\)](#)

[DefXmitQName \(stringa di caratteri a 48 byte\)](#)

[Proprietà DefaultTransmissionQueueName](#)

[Definizione degli oggetti di sistema](#)

► V 8.0.0.4 *Eliminare il record di autorizzazione*

Nome evento:	Eliminare il record di autorizzazione
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CONFIG_DELETE_OBJECT (2369, X'0941 ')</u> . Oggetto eliminato.
Descrizione evento:	È stato immesso un comando di cancellazione record di autorizzazione oppure è stato cancellato un oggetto che ha cancellato con esito positivo un record di autorizzazione.
Tipo di evento:	Configurazione
Piattaforme:	Tutti tranne z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT.

Dati evento

EventQMgr

Descrizione:	Il gestore code in cui è stato immesso il comando o la chiamata. Ossia, il gestore code in cui viene elaborato il comando e che genera l'evento si trova nell'MQMD del messaggio di evento.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_Q_MGR
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventUserId

Descrizione:	L'ID utente che ha emesso il comando o la chiamata che ha generato l'evento. Si tratta dello stesso ID utente utilizzato per controllare l'autorizzazione a emettere il comando o la chiamata; per i comandi ricevuti da una coda, questo è anche l'identificativo utente (<u>UserIdentifier</u>) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando. .
Identificatore:	ID UTENTE MQCACF_EVENT_
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventOrigin

Descrizione:	L'origine dell'azione che causa l'evento.
Identificatore:	ORIGIN_EV_MQIACF
Tipo di dati:	MQCFIN.

Valori:	CONSOLE MQEVO Comando di console (runmqsc o setmqaut) MQEVO_INTERNO Direttamente dal gestore code MQEVO_MSG Messaggio di comando su SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE
Restituito:	Sempre

EventAccountingToken

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il token di account (AccountingToken) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	MQBACF_EVENT_ACCOUNTING_TOKEN
Tipo di dati:	MQCFB
Lunghezza massima:	MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplIdentity

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di identità dell'applicazione (ApplIdentityData) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	MQMQCACF_EVENT_APPL_IDENTITY
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_DATI_IDENTITÀ_APPL_MQ
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplType

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il tipo di applicazione (PutApplType) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	TIPO_APPL_EVENTI MQIACF
Tipo di dati:	MQCFIN
Valori:	
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplName

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il nome dell'applicazione (PutApplName) dal descrittore del messaggio del comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_NAME
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplOrigin

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), i dati di origine dell'applicazione (ApplOriginData) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_ORIGIN
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_DATI_ORIGINE_APPL_MQ
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

ObjectType

Descrizione:	Tipo oggetto
Identificatore:	TIPO_OGGETTO_MQIAC
Tipo di dati:	MQCFIN
Valori:	REC AUTORE MQOT_
Restituito:	Sempre

ProfileName

Descrizione:	Nome profilo generico o oggetto
Identificatore:	NOME MQCACF_AUTH_PROFILE
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_PROFILO_AUTENTICAZIONE
Restituito:	Sempre

Attributi oggetto

Viene restituita una struttura di parametri per ciascun attributo dell'oggetto. Gli attributi restituiti dipendono dal tipo di oggetto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [“Attributi oggetto per i dati evento”](#) a pagina 60.

Elimina oggetto

Nome evento:	Elimina oggetto.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CONFIG_DELETE_OBJECT (2369, X' 941 ')</u> . Oggetto eliminato.
Descrizione evento:	È stato immesso un comando DELETE o una chiamata MQCLOSE che ha eliminato correttamente un oggetto.
Tipo di evento:	Configurazione.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT.

Dati evento

EventUserId

Descrizione:	L'ID utente che ha emesso il comando o la chiamata che ha generato l'evento. (Questo è lo stesso ID utente utilizzato per controllare l'autorizzazione a immettere il comando o la chiamata; per i comandi ricevuti da una coda, questo è anche l'identificativo utente (UserIdentifier) da MQMD del messaggio di comando).
Identificatore:	MQCACF_EVENT_USER_ID.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventOrigin

Descrizione:	L'origine dell'azione che causa l'evento.
Identificatore:	MQIACF_EVENT_ORIGIN.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	CONSOLE MQEVO Comando console. INIT_MQEVO Comando di inizializzazione del dataset di input. MQEVO_INTERNO Direttamente dal gestore code. MQEVO_MSG Messaggio di comando su SYSTEM.COMMAND.INPUT. MQEVO_ALTRO Nessuna delle precedenti.
Restituito:	Sempre.

EventQMgr

Descrizione:	Il gestore code in cui è stato immesso il comando o la chiamata. (Il gestore code in cui viene eseguito il comando e che genera l'evento si trova nell'MQMD del messaggio di evento).
Identificatore:	MQCACF_EVENT_Q_MGR.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventAccountingToken

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il token di account (AccountingToken) da MQMD del messaggio di comandi.
Identificatore:	MQBACF_EVENT_ACCOUNTING_TOKEN.
Tipo di dati:	MQCFBS.

Lunghezza massima:	MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplIdentity

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di identità dell'applicazione (ApplIdentityData) da MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_IDENTITY.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_APPL_IDENTITY_DATA_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplType

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il tipo di applicazione (PutApplType) dall'MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQIACF_EVENT_APPL_TYPE.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplName

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il nome dell'applicazione (PutApplName) da MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplOrigin

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di origine dell'applicazione (ApplOriginData) dall'MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_ORIGIN.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_APPL_ORIGIN_DATA_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

ObjectType

Descrizione:	Tipo di oggetto:
Identificatore:	MQIACF_OBJECT_TYPE.
Tipo di dati:	MQCFIN.

Valori:	CANALIZZATA MQOT_ Canale. CHLAUTH MQOT_ Record di autenticazione di canale. ELENCO NOMI MQOTT Elenco nomi. MQOT_NONE Nessun oggetto. PROCESSO MQOT_ processo. MQOT_Q Coda. MQOT_STORAGE_CLASSE Classe di memoria. INFO MQOT_AUTH_O Informazioni di autenticazione. MQOT_CF_STRUC Struttura CF. TOPIC MQOT_T . INFO MQOT_COMMIT Informazioni sulla comunicazione. LISTENER MQOT_ Listener canale.

Restituito: Sempre.

ObjectName

Descrizione:	Nome oggetto:
Identificativo:	L'identificativo sarà in base al tipo di oggetto. • MQCACH_CHANNEL_NAME • NOME MQCA_NAMELIST_NAME • NOME_PROCESSO_MQCA • Nome_Q_MQCA • MQCA_STORAGE_CLASSE • MQCA_AUTH_INFO_NAME • MQCA_CF_STRUC_NAME • TOPIC_MQCA_NOME • MQCA_COMM_INFO_NAME • NOME MQCACH_LISTENER_ Nota: MQCACH_CHANNEL_NAME può essere utilizzato anche per autenticazione di canale.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_OBJECT_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre

Disposition

Descrizione:	Disposizione oggetto:
Identificatore:	MQIA_QSG_DISP.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQQSGD_Q_MGR L'oggetto si trova nella serie di pagine del gestore code. MQQSGD_SHARED L'oggetto si trova nel repository condiviso e i messaggi sono condivisi nella CF (coupling facility). GRUPPO_QGS L'oggetto risiede nel repository condiviso. MQQSGD_XX_ENCODE_CASE_ONE copia L'oggetto si trova nella serie di pagine del gestore code ed è una copia locale di un oggetto GROUP.
Restituito:	Sempre, tranne per gli oggetti di struttura CF.

Attributi oggetto

Viene restituita una struttura di parametri per ciascun attributo dell'oggetto. Gli attributi restituiti dipendono dal tipo di oggetto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [“Attributi oggetto per i dati evento”](#) a pagina 60.

Ricezione inibita

Nome evento:	Ricezione inibita.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_GET_INHIBITED (2016, X'7E0')</u> . Ricezione inibita per la coda.
Descrizione evento:	Le chiamate MQGET sono attualmente inibite per la coda (vedere InhibitGet (MQLONG) per l'attributo della coda <i>InhibitGet</i>) o per la coda in cui questa coda si risolve.
Tipo di evento:	Inibisci.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome coda da MQOD (object descriptor).

Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che ha emesso l'acquisizione.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che ha emesso l'acquisizione.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Informazioni correlate

Impostazione degli attributi della coda
proprietà InhibitGet

 InhibitGet (numero intero con segno a 10 cifre)

Programma di registrazione

Nome evento:	Logger.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_LOGGER_STATUS (2411, X'96B')</u> . Nuova estensione log avviata.
Descrizione evento:	Emesso quando un gestore code inizia a scrivere in una nuova estensione di log  su IBM i un nuovo ricevitore di giornale.
Tipo di evento:	Logger.
Piattaforme:	Tutti, tranne IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.LOGGER.EVENT.

Dati evento

QMGrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

CurrentLogExtent

Descrizione:	Il nome dell'estensione di log  su IBM i il ricevitore di giornale da scrivere, quando è stato generato il messaggio di evento.
Identificatore:	MQCACF_CURRENT_LOG_EXTENT_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_LOG_EXTENT_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

RestartRecoveryLogExtent

Descrizione:	Il nome dell'estensione di log più vecchia  su IBM i il ricevitore di journal più vecchio, richiesto dal gestore code per eseguire il ripristino di riavvio.
Identificatore:	MQCACF_RESTART_LOG_EXTENT_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_LOG_EXTENT_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

MediaRecoveryLogExtent

Descrizione:	Il nome dell'estensione di log più vecchia  su IBM i il ricevitore di journal più vecchio, richiesto dal gestore code per eseguire il ripristino del supporto.
Identificatore:	MQCACF_MEDIA_LOG_EXTENT_NAME.

Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_LOG_EXTENT_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

LogPath

Descrizione:	La directory in cui i file di log vengono creati dal gestore code.
Identificatore:	MQCACF_LOG_PATH.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_LOG_PATH_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

Non autorizzato (tipo 1)

Nome evento:	Non autorizzato (tipo 1).
Codice motivo in MQCFH:	<u>"2035 (07F3) (RC2035): MQRC_NOT_AUTHORIZED"</u> a pagina 1198. Non autorizzato per l'accesso.
Descrizione evento:	Su una chiamata MQCONN o di connessione di sistema, l'utente non è autorizzato a connettersi al gestore code. <i>ReasonQualifier</i> identifica la natura dell'errore.
Tipo di evento:	Autorizzazione.
Piattaforme:	Tutti, tranne IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	Identificativo per eventi di autorizzazione di tipo 1.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.

Valori:	MQRQ_CONN_NOT_AUTHORIZED Connessione non autorizzata. MQRQ_SYS_CONN_NOT_AUTHORIZED Autorizzazione di sistema mancante. MQRQ_CSP_NOT_AUTHORIZED L'ID utente MQCSP e la password non sono autorizzati.

Restituito:	Sempre.

UserIdentifier

Descrizione:	Identificativo utente che ha causato il controllo dell'autorizzazione.
Identificatore:	MQCACF_USER_IDENTIFIER.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che causa l'evento.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che causa l'evento.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.

Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

CSPUserIdentifier

Descrizione:	L'identificativo utente dalla struttura MQCSP (Connection Security Parameters).
Identificatore:	MQCACF_CSP_USER_IDENTIFIER.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_ID_UTENTE_CLIENT_MQ
Restituito:	Solo per MQRQ_CSP_NOT_AUTHORIZED.

Non autorizzato (tipo 2)

Nome evento:	Non autorizzato (tipo 2).
Codice motivo in MQCFH:	“2035 (07F3) (RC2035): MQRQ_NOT_AUTHORIZED” a pagina 1198. Non autorizzato per l'accesso.
Descrizione evento:	Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1, l'utente non è autorizzato ad aprire l'oggetto per le opzioni specificate.
Tipo di evento:	Autorizzazione.
Piattaforme:	Tutti, tranne IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	Identificativo per eventi di autorizzazione di tipo 2.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_OPEN_NON_AUTORIZZATO Apertura non autorizzata.
Restituito:	Sempre.

Options

Descrizione:	Opzioni specificate nella chiamata MQOPEN.

Identificatore:	MQIACF_OPEN_OPZIONI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

UserIdentifier

Descrizione:	Identificativo utente che ha causato il controllo dell'autorizzazione.
Identificatore:	MQCACF_USER_IDENTIFIER.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che ha causato il controllo dell'autorizzazione.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che ha causato il controllo dell'autorizzazione.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione:	Il nome del gestore code oggetti da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se il <i>ObjectQMgrName</i> nel descrittore oggetto (MQOD) quando l'oggetto è stato aperto non è il gestore code attualmente connesso.

QName

Descrizione:	Nome oggetto da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Se l'oggetto aperto è un oggetto coda.

ProcessName

Descrizione:	Nome dell'oggetto processo da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_PROCESS_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_PROCESSO_MQ.
Restituito:	Se l'oggetto aperto è un oggetto processo.

TopicString

Descrizione:	Stringa di argomenti sottoscritta o aperta.
Identificatore:	MQCA_TOPIC_STRING.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_TOPIC_STR_LENGTH.
Restituito:	Se l'oggetto aperto è un oggetto argomento.

AdminTopicNames

Descrizione:	Elenco degli oggetti di gestione argomenti rispetto ai quali viene controllata l'autorizzazione.	
Identificatore:	MQCA_ADMIN_TOPIC_NAME.	
Tipo di dati:	MQCFSL.	
Lunghezza massima:	MQ_TOPIC_NAME_LENGTH.	
Restituito:	Se l'oggetto aperto è un oggetto argomento.	

ObjectType

Descrizione:	Tipo di oggetto da MQOD (object descriptor).	
Identificatore:	MQIACF_OBJECT_TYPE.	
Tipo di dati:	MQCFIN.	
Valori:	ELENCO NOMI MQOTT	Elenco nomi.
	PROCESSO MQOT_	processo.
	MQOT_Q	Coda.
	Gestore code MQOT_GR	Gestore code.
	TOPIC MQOT_T	.
Restituito:	Sempre.	

NameListName

Descrizione:	Nome oggetto da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	NOME MQCA_NAMELIST_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.

Lunghezza massima:	MQ_NAMELIST_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se l'oggetto aperto è un oggetto elenco nomi.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Non autorizzato (tipo 3)

Nome evento:	Non autorizzato (tipo 3).
Codice motivo in MQCFH:	<u>"2035 (07F3) (RC2035): MQRC_NOT_AUTHORIZED" a pagina 1198.</u> Non autorizzato per l'accesso.
Descrizione evento:	Quando si chiude una coda che utilizza la chiamata MQCLOSE, l'utente non è autorizzato a eliminare l'oggetto, che è una coda dinamica permanente, e il parametro <i>Hobj</i> specificato nella chiamata MQCLOSE non è l'handle restituito dalla chiamata MQOPEN che ha creato la coda. Quando si chiude una sottoscrizione utilizzando una chiamata MQCLOSE, l'utente ha richiesto che la sottoscrizione venga rimossa utilizzando l'opzione MQCO_REMOVE_SUB, ma l'utente non è il creatore della sottoscrizione o non dispone dell'autorizzazione <i>sub</i> sull'argomento associato alla sottoscrizione.
Tipo di evento:	Autorizzazione.
Piattaforme:	Tutti, tranne IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.

Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	Identificativo per gli eventi di autorizzazione di tipo 3.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_CLOSE_NOT_AUTHORIZED Chiusura non autorizzata.
Restituito:	Sempre.

UserIdentifier

Descrizione:	Identificativo utente che ha causato il controllo dell'autorizzazione
Identificatore:	IDENTIFICATIVO_UTENTE_MQCACF
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che causa il controllo dell'autorizzazione.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che causa il controllo dell'autorizzazione.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome oggetto da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Se l'handle che si sta chiudendo è una coda

SubName

Descrizione:	Nome della sottoscrizione che si sta rimuovendo.
Identificatore:	MQCACF_SUB_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_SUB_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se l'handle in fase di chiusura è una sottoscrizione.

TopicString

Descrizione:	Stringa argomento della sottoscrizione.
Identificatore:	MQCA_TOPIC_STRING
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_TOPIC_STR_LENGTH.
Restituito:	Se l'handle in fase di chiusura è una sottoscrizione.

AdminTopicNames

Descrizione:	Elenco degli oggetti di gestione argomenti rispetto ai quali è stata controllata l'autorizzazione.
Identificatore:	MQCACF_ADMIN_TOPIC_NAMES.
Tipo di dati:	MQCFSL.
Lunghezza massima:	MQ_TOPIC_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se l'handle in fase di chiusura è una sottoscrizione.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Non autorizzato (tipo 4)

Nome evento:	Non autorizzato (tipo 4).
Codice motivo in MQCFH:	“2035 (07F3) (RC2035): MQRC_NOT_AUTHORIZED” a pagina 1198. Non autorizzato per l'accesso.
Descrizione evento:	Indica che è stato immesso un comando da un ID utente che non è autorizzato ad accedere all'oggetto specificato nel comando.
Tipo di evento:	Autorizzazione.
Piattaforme:	Tutti, tranne IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	Identificativo per eventi di autorizzazione di tipo 4.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_CMD_NOT_AUTHORIZED Comando non autorizzato.
Restituito:	Sempre.

Command

Descrizione:	Identificativo comando. Vedi la struttura dell'intestazione MQCFH, descritta in “Messaggio evento MQCFH (intestazione PCF)” a pagina 111.
Identificatore:	COMANDO MQIACF.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

UserIdentifier

Descrizione:	Identificativo utente che ha causato il controllo dell'autorizzazione.
Identificatore:	MQCACF_USER_IDENTIFIER.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

Non autorizzato (tipo 5)

Nome evento:	Non autorizzato (tipo 5).
Codice motivo in MQCFH:	<u>"2035 (07F3) (RC2035): MQRC_NOT_AUTHORIZED"</u> a pagina 1198. Non autorizzato per l'accesso.
Descrizione evento:	Su una chiamata MQSUB, l'utente non è autorizzato a sottoscrivere l'argomento specificato.
Tipo di evento:	Autorizzazione.
Piattaforme:	Tutti, tranne IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	Identificativo per eventi di autorizzazione di tipo 5.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_SUB_NOT_AUTHORIZED Sottoscrizione non autorizzata.
Restituito:	Sempre.

Options

Descrizione:	Opzioni specificate nella chiamata MQSUB.
Identificatore:	MQIACF_SUB_OPZIONI
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

UserIdentifier

Descrizione:	Identificativo utente che ha causato il controllo dell'autorizzazione.
Identificatore:	MQCACF_USER_IDENTIFIER.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che ha causato il controllo dell'autorizzazione.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che ha causato il controllo dell'autorizzazione.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

TopicString

Descrizione:	Stringa argomento aperta o sottoscritta.
Identificatore:	MQCA_TOPIC_STRING.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_TOPIC_STR_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

AdminTopicNames

Descrizione:	Elenco degli oggetti di gestione argomenti rispetto ai quali viene controllata l'autorizzazione.
Identificatore:	MQCACF_ADMIN_TOPIC_NAMES.
Tipo di dati:	MQCFSL.
Lunghezza massima per ciascun membro dell'elenco di stringhe:	MQ_TOPIC_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Non autorizzato (tipo 6)

Nome evento:	Non autorizzato (tipo 6).
Codice motivo in MQCFH:	“2035 (07F3) (RC2035): MQRC_NOT_AUTHORIZED” a pagina 1198. Non autorizzato per l'accesso.
Descrizione evento:	In una chiamata MQSUB, l'utente non è autorizzato ad utilizzare la coda di destinazione con il livello di accesso richiesto. Questo evento viene restituito solo per le sottoscrizioni che utilizzano code di destinazione non gestite. Quando si crea, si modifica o si riprende una sottoscrizione e sulla richiesta viene fornito un handle per la coda di destinazione, l'utente non dispone dell'autorizzazione PUT per la coda di destinazione fornita. Quando si riprende o si avvisa una sottoscrizione e l'handle per la coda di destinazione deve essere restituito sulla chiamata MQSUB e l'utente non dispone dell'autorizzazione PUT, GET e BROWSE sulla coda di destinazione.
Tipo di evento:	Autorizzazione.
Piattaforme:	Tutti, tranne IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	Identificativo per eventi di autorizzazione di tipo 6.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_SUB_DEST_NON_AUTORIZZATO Utilizzo della coda di destinazione della sottoscrizione non autorizzato.

Restituito: Sempre.

Options

Descrizione: Opzioni specificate nella chiamata MQSUB.

Identificatore: MQIACF_SUB_OPZIONI

Tipo di dati: MQCFIN.

Restituito: Sempre.

UserIdentifier

Descrizione: Identificativo utente che ha causato il controllo dell'autorizzazione.

Identificatore: MQCACF_USER_IDENTIFIER.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_USER_ID_LENGTH.

Restituito: Sempre.

ApplType

Descrizione: Tipo di applicazione che ha causato il controllo dell'autorizzazione.

Identificatore: TIPO_APPL_MQI.

Tipo di dati: MQCFIN.

Restituito: Sempre.

ApplName

Descrizione: Nome dell'applicazione che ha causato il controllo dell'autorizzazione.

Identificatore: MQCACF_APPL_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.

Restituito: Sempre.

TopicString

Descrizione: Stringa argomento sottoscritta.

Identificatore: MQCA_TOPIC_STRING.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_TOPIC_STR_LENGTH.

Restituito: Sempre.

DestQMgrName

Descrizione: Il nome del gestore code host della coda di destinazione della sottoscrizione.

Identificatore: MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se il gestore code che ospita la coda di destinazione non è il gestore code a cui l'applicazione è attualmente connessa.

DestQName

Descrizione:	Il nome della coda di destinazione della sottoscrizione.
Identificatore:	Nome_Q_MQCA
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

DestOpenOptions

Descrizione:	Le opzioni di apertura richieste per la coda di destinazione.
Identificatore:	OPEN_MQIACF_OPZIONI
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Immissione inibita

Nome evento: Immissione inibita.

Codice motivo in MQCFH: MQRC_PUT_INIBITO (2051, X'803 ').
Chiamate di inserimento non abilitate per la coda o l'argomento.

Descrizione evento:	Le chiamate MQPUT e MQPUT1 sono attualmente inibite per la coda o l'argomento (consultare l'attributo della coda <i>InhibitPut</i> in <i>InhibitPut</i> (MQLONG) o l'attributo dell'argomento <i>InhibitPublications</i> in “Attributi argomento” a pagina 100 per la coda in cui si risolve questa coda.
Tipo di evento:	Inibisci.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Se l'oggetto aperto è un oggetto coda

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che ha emesso l'inserimento.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che ha emesso l'inserimento.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

ObjectQMGrName

Descrizione:	Il nome del gestore code dal descrittore oggetto (MQOD).
Identificatore:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.

Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Solo se questo parametro ha un valore diverso da <i>QMgrName</i> . Ciò si verifica quando il campo <i>ObjectQMgrName</i> nel descrittore oggetto fornito dall'applicazione sulla chiamata MQOPEN o MQPUT1 non è né vuoto né il nome del gestore code locale dell'applicazione. Tuttavia, può verificarsi anche quando <i>ObjectQMgrName</i> nel descrittore dell'oggetto è vuoto, ma un nome servizio fornisce un nome gestore code che non è il nome del gestore code locale dell'applicazione.

TopicString

Descrizione:	Argomento Stringa in fase di apertura
Identificatore:	MQCA_TOPIC_STRING
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_TOPIC_STR_LENGTH.
Restituito:	Se l'oggetto aperto è un argomento.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Informazioni correlate

[proprietà InhibitPut](#)

 [InhibitPut \(numero intero con segno a 10 cifre\)](#)

[Coda di interrogazione \(risposta\)](#)

[Interroga argomento \(Risposta\)](#)

[Interroga stato argomento \(risposta\)](#)

[Modifica, copia e crea argomento](#)

Grandezza coda elevata

Nome evento:	Grandezza coda elevata.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_Q_DEPTH_HIGH (2224, X'8B0')</u> . È stato raggiunto o superato il limite massimo di profondità della coda.
Descrizione evento:	Una chiamata MQPUT o MQPUT1 ha causato l'incremento della profondità della coda al limite specificato nell'attributo <i>QDepthHighLimit</i> o al di sopra di esso.
Tipo di evento:	Prestazioni.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT.

Nota:

1. IBM MQ for z/OS supporta gli eventi di profondità della coda sulle code condivise. È possibile ricevere un messaggio di evento NULL per una coda condivisa se un gestore code non ha eseguito alcuna attività su tale coda condivisa.
2. Per le code condivise, viene impostato l'identificativo di correlazione *CorrelId* nel descrittore del messaggio (MQMD). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [“Messaggio evento MQMD \(descrittore messaggio\)” a pagina 107.](#)

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Il nome della coda su cui è stato raggiunto il limite.
Identificatore:	MQCA_BASE_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

TimeSinceReset

Descrizione:	Tempo, in secondi, dall'ultima reimpostazione delle statistiche. Il valore registrato da questo timer viene utilizzato anche come <i>intervallo di tempo</i> negli eventi di intervallo del servizio coda.
Identificatore:	MQIA_TIME_SINCE_RESET.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

HighQDepth

Descrizione:	Numero massimo di messaggi nella coda dall'ultima reimpostazione delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_HIGH_Q_DEPTH.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

MsgEnqCount

Descrizione:	Numero di messaggi accodati. Questo è il numero di messaggi immessi nella coda dall'ultimo ripristino delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_MSG_ENQ_COUNT.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

MsgDeqCount

Descrizione:	Numero di messaggi rimossi dalla coda dall'ultima reimpostazione delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_MSG_DEQ_COUNT.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

Grandezza coda bassa

Nome evento:	Profondità coda bassa.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_Q_DEPTH_LOW (2225, X'8B1')</u> . È stato raggiunto o superato il limite minimo di profondità della coda.
Descrizione evento:	Un'operazione di richiamo ha causato la riduzione della profondità della coda al limite specificato nell'attributo <i>QDepthLowLimit</i> o al di sotto di esso.
Tipo di evento:	Prestazioni.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT.

Nota:

1. IBM MQ for z/OS supporta gli eventi di profondità della coda sulle code condivise. È possibile ricevere un messaggio di evento NULL per una coda condivisa se un gestore code non ha eseguito alcuna attività su tale coda condivisa.
2. Per le code condivise, viene impostato l'identificativo di correlazione *CorrelId* nel descrittore del messaggio (MQMD). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [“Messaggio evento MQMD \(descrittore messaggio\)”](#) a pagina 107.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.

Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Il nome della coda su cui è stato raggiunto il limite.
Identificatore:	MQCA_BASE_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

TimeSinceReset

Descrizione:	Tempo, in secondi, dall'ultima reimpostazione delle statistiche. Il valore registrato da questo timer viene utilizzato anche come <i>intervallo di tempo</i> negli eventi di intervallo del servizio coda.
Identificatore:	MQIA_TIME_SINCE_RESET.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

HighQDepth

Descrizione:	Numero massimo di messaggi nella coda dall'ultima reimpostazione delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_HIGH_Q_DEPTH.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

MsgEnqCount

Descrizione:	Numero di messaggi accodati. Questo è il numero di messaggi immessi nella coda dall'ultimo ripristino delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_MSG_ENQ_COUNT.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

MsgDeqCount

Descrizione:	Numero di messaggi rimossi dalla coda dall'ultima reimpostazione delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_MSG_DEQ_COUNT.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

Coda piena

Nome evento:	Coda piena.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_Q_FULL (2053, X'805 ')</u> . La coda contiene già il massimo numero di messaggi.
Descrizione evento:	In una chiamata MQPUT o MQPUT1 , la chiamata ha avuto esito negativo perché la coda è piena. Vale a dire, contiene già il numero massimo di messaggi possibili (consultare l'attributo <i>MaxQDepth</i> local - queue
Tipo di evento:	Prestazioni.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT.

Nota:

1. IBM MQ for z/OS supporta gli eventi di profondità della coda sulle code condivise. È possibile ricevere un messaggio di evento NULL per una coda condivisa se un gestore code non ha eseguito alcuna attività su tale coda condivisa.
2. Per le code condivise, viene impostato l'identificativo di correlazione *CorrelId* nel descrittore del messaggio (MQMD). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [“Messaggio evento MQMD \(descrittore messaggio\)” a pagina 107.](#)

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome della coda in cui l'inserimento è stato rifiutato.
Identificatore:	MQCA_BASE_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

TimeSinceReset

Descrizione:	Tempo, in secondi, dall'ultima reimpostazione delle statistiche.
Identificatore:	MQIA_TIME_SINCE_RESET.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

HighQDepth

Descrizione:	Numero massimo di messaggi su una coda.

Identificatore: MQIA_HIGH_Q_DEPTH.
Tipo di dati: MQCFIN.
Restituito: Sempre.

MsgEnqCount

Descrizione: Numero di messaggi accodati. Questo è il numero di messaggi immessi nella coda dall'ultimo ripristino delle statistiche della coda.
Identificatore: MQIA_MSG_ENQ_COUNT.
Tipo di dati: MQCFIN.
Restituito: Sempre.

MsgDeqCount

Descrizione: Numero di messaggi rimossi dalla coda dall'ultima reimpostazione delle statistiche della coda.
Identificatore: MQIA_MSG_DEQ_COUNT.
Tipo di dati: MQCFIN.
Restituito: Sempre.

Gestore code attivo

Nome evento:	Gestore code attivo.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_Q_MGR_ACTIVE (2222, X'8AE')</u> . Gestore code attivo.
Descrizione evento:	Questa condizione viene rilevata quando un gestore code diventa attivo.
Tipo di evento:	Avvio e arresto.
Piattaforme:	Tutti, tranne il primo avvio di un gestore code IBM MQ for z/OS . In questo caso viene prodotto solo su riavvii successivi. ► V8.0.0.3 I campi <i>ReasonQualifier</i> e <i>HostName</i> si applicano solo a quelle piattaforme che supportano la disponibilità a più istanze; ciò non significa z/OS
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione: Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore: MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito: Sempre.

► V8.0.0.3

ReasonQualifier

Descrizione:	Identificativo delle cause per questo codice di errore. Specifica il tipo di inizio che si sta verificando.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_FAILOVER_CONSENTITO Il gestore code è stato avviato normalmente e consente un'istanza in standby. MQRQ_FAILOVER_NON consentito Il gestore code è stato avviato normalmente ma non consente un'istanza in standby. MQRQ_STANDBY_ATTIVATA Il gestore code è stato spostato dalla modalità standby alla modalità attiva.
Restituito:	Sempre.

▶ V 8.0.0.3

HostName

Descrizione:	Il nome host della macchina su cui è in esecuzione il gestore code.
Identificatore:	MQCACF_HOST_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Restituito:	Sempre.

Gestore code non attivo

Nome evento:	Gestore code non attivo.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_Q_MGR_NOT_ACTIVE (2223, X'8AF')</u> . Gestore code non disponibile.
Descrizione evento:	Questa condizione viene rilevata quando viene richiesto l'arresto o la sospensione di un gestore code.
Tipo di evento:	Avvio e arresto.
Piattaforme:	Tutti, tranne IBM MQ for z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

ReasonQualifier

Descrizione:	Identificativo delle cause di questo codice di errore. Specifica il tipo di arresto richiesto.
Identificatore:	MQIACF_REASON_QUALIFIER.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQRQ_Q_MGR_STOPPING Arresto del gestore code. MQRQ_Q_MGR QUIESCING Gestore code in fase di sospensione.
Restituito:	Sempre.

Intervallo servizio coda elevato

Nome evento:	Intervallo di servizio coda elevato.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_Q_SERVICE_INTERVAL_HIGH (2226, X'8B2')</u> . Intervallo di servizio coda elevato.
Descrizione evento:	Non sono state rilevate operazioni get riuscite o chiamate MQPUT in un intervallo superiore al limite specificato nell'attributo <i>QServiceInterval</i> .
Tipo di evento:	Prestazioni.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT.

Nota: IBM MQ for z/OS non supporta gli eventi di intervalli di servizio sulle code condivise.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome della coda specificata sul comando che ha causato la generazione di questo evento dell'intervallo di servizio della coda.
Identificatore:	MQCA_BASE_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

TimeSinceReset

Descrizione:	Tempo, in secondi, dall'ultima reimpostazione delle statistiche. Per un evento di valore elevato dell'intervallo di servizio, questo valore è maggiore dell'intervallo di servizio.
Identificatore:	MQIA_TIME_SINCE_RESET.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

HighQDepth

Descrizione:	Numero massimo di messaggi nella coda dall'ultima reimpostazione delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_HIGH_Q_DEPTH.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

MsgEnqCount

Descrizione:	Numero di messaggi accodati. Questo è il numero di messaggi immessi nella coda dall'ultimo ripristino delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_MSG_ENQ_COUNT.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

MsgDeqCount

Descrizione:	Numero di messaggi rimossi dalla coda dall'ultima reimpostazione delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_MSG_DEQ_COUNT.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

Intervallo servizio coda - OK

Nome evento:	Intervallo di servizio coda OK.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_Q_SERVICE_INTERVAL_OK (2227, X'8B3')</u> . Intervallo di servizio coda OK.
Descrizione evento:	È stata rilevata un'operazione di richiamo riuscita entro un intervallo inferiore o uguale al limite specificato nell'attributo <i>QServiceInterval</i> .
Tipo di evento:	Prestazioni.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT.

Nota: IBM MQ for z/OS non supporta gli eventi di intervalli di servizio sulle code condivise.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Il nome della coda specificato sul comando che ha causato la generazione di questo evento di intervallo di servizio coda.
Identificatore:	MQCA_BASE_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

TimeSinceReset

Descrizione:	Tempo, in secondi, dall'ultima reimpostazione delle statistiche.
Identificatore:	MQIA_TIME_SINCE_RESET.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

HighQDepth

Descrizione:	Numero massimo di messaggi nella coda dall'ultima reimpostazione delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_HIGH_Q_DEPTH.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

MsgEnqCount

Descrizione:	Numero di messaggi accodati. Questo è il numero di messaggi immessi nella coda dall'ultimo ripristino delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_MSG_ENQ_COUNT.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

MsgDeqCount

Descrizione:	Numero di messaggi rimossi dalla coda dall'ultima reimpostazione delle statistiche della coda.
Identificatore:	MQIA_MSG_DEQ_COUNT.
Tipo di dati:	MQCFIN.

Restituito: Sempre.

Errore tipo coda

Nome evento:	Errore di tipo coda.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_Q_TYPE_ERROR (2057, X'809 ')</u> . Tipo di coda non valido.
Descrizione evento:	Su una chiamata MQOPEN, il campo <i>ObjectQMGrName</i> nel descrittore oggetto specifica il nome di una definizione locale di una coda remota (per specificare un alias del gestore code). In tale definizione locale, l'attributo <i>RemoteQMGrName</i> è il nome del gestore code locale. Tuttavia, il campo <i>ObjectName</i> specifica il nome di una coda modello sul gestore code locale, che non è consentito. Per ulteriori informazioni, consultare Eventi del gestore code .
Tipo di evento:	Remoto.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMGrName

Descrizione: Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore: MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito: Sempre.

QName

Descrizione: Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore: MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito: Sempre.

ApplType

Descrizione: Tipo di applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore: TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati: MQCFIN.
Restituito: Sempre.

ApplName

Descrizione: Nome dell'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.

Identificatore: MQCACF_APPL_NAME.
 Tipo di dati: MQCFST.
 Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
 Restituito: Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione: Nome del gestore code oggetti.
 Identificatore: MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.
 Tipo di dati: MQCFST.
 Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
 Restituito: Sempre.

ConnName

Descrizione: Nome connessione per la connessione client.
 Identificatore: MQCACH_CONNECTION_NAME.
 Tipo di dati: MQCFST.
 Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CONN.
 Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione: Nome canale per la connessione client.
 Identificatore: MQCACH_CHANNEL_NAME.
 Tipo di dati: MQCFST.
 Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
 Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

► V 8.0.0.4 Aggiorna record di autorizzazione

Nome evento:	Aggiorna record di autorizzazione
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CONFIG_REFRESH_OBJECT</u> (2370, X'0942 '). Aggiornare la configurazione del gestore code - record di autorizzazione.
Descrizione evento:	È stato emesso un comando <u>REFRESH QMGR</u> specificando TYPE(CONFIGEV) .
Tipo di evento:	Configurazione
Piattaforme:	Tutti tranne z/OS.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT.

Il comando REFRESH QMGR può produrre molti eventi di configurazione; viene generato un evento per ogni record di autorizzazione selezionato dal comando.

Dati evento

EventQMgr

Descrizione:	Il gestore code in cui è stato immesso il comando o la chiamata. Ossia, il gestore code in cui viene elaborato il comando e che genera l'evento si trova nell'MQMD del messaggio di evento.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_Q_MGR
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventUserId

Descrizione:	L'ID utente che ha emesso il comando o la chiamata che ha generato l'evento. Si tratta dello stesso ID utente utilizzato per controllare l'autorizzazione a emettere il comando o la chiamata; per i comandi ricevuti da una coda, questo è anche l'identificativo utente (UserIdentifier) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando. .
Identificatore:	ID UTENTE MQCACF_EVENT_
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventOrigin

Descrizione:	L'origine dell'azione che causa l'evento.
Identificatore:	ORIGIN_EV_MQIACF
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	CONSOLE MQEVO Comando di console (runmqsc o setmqaut) MQEVO_INTERNO Direttamente dal gestore code MQEVO_MSG Messaggio di comando su SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE
Restituito:	Sempre

EventAccountingToken

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il token di account (AccountingToken) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	MQBACF_EVENT_ACCOUNTING_TOKEN
Tipo di dati:	MQCFB

Lunghezza massima:	MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplIdentity

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di identità dell'applicazione (<u>ApplIdentityData</u>) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	MQMQACF_EVENT_APPL_IDENTITY
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_DATI_IDENTITÀ_APPL_MQ
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplType

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il tipo di applicazione (<u>PutApplType</u>) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	TIPO_APPL_EVENTI MQIACF
Tipo di dati:	MQCFIN
Valori:	
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplName

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il nome dell'applicazione (<u>PutApplName</u>) dal descrittore del messaggio del comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_NAME
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplOrigin

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), i dati di origine dell'applicazione (<u>ApplOriginData</u>) dal descrittore del messaggio del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_ORIGIN
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_DATI_ORIGINE_APPL_MQ
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

ObjectType

Descrizione:	Tipo oggetto
Identificatore:	TIPO_OGGETTO_MQIAC

Tipo di dati:	MQCFIN
Valori:	REC AUTORE MQOT_
Restituito:	Sempre

ProfileName

Descrizione:	Nome profilo generico o oggetto
Identificatore:	NOME MQCACF_AUTH_PROFILE
Tipo di dati:	MQCFST
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_PROFILO_AUTENTICAZIONE
Restituito:	Sempre

Attributi oggetto

Viene restituita una struttura di parametri per ciascun attributo dell'oggetto. Gli attributi restituiti dipendono dal tipo di oggetto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [“Attributi oggetto per i dati evento”](#) a pagina 60.

Aggiorna oggetto

Nome evento:	Aggiorna oggetto.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_CONFIG_REFRESH_OBJECT (2370, X' 942 ')</u> . Aggiornare la configurazione del gestore code.
Descrizione evento:	È stato immesso un comando REFRESH QMGR specificando TYPE (CONFIGEV).
Tipo di evento:	Configurazione.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT.

Nota: Il comando REFRESH QMGR può produrre molti eventi di configurazione; viene generato un evento per ogni oggetto selezionato dal comando.

Dati evento

EventUserId

Descrizione:	L'ID utente che ha emesso il comando o la chiamata che ha generato l'evento. (Questo è lo stesso ID utente utilizzato per controllare l'autorizzazione a immettere il comando o la chiamata; per i comandi ricevuti da una coda, questo è anche l'identificativo utente (UserIdentifier) da MQMD del messaggio di comando).
Identificatore:	MQCACF_EVENT_USER_ID.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_USER_ID_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventOrigin

Descrizione:	L'origine dell'azione che causa l'evento.
Identificatore:	MQIACF_EVENT_ORIGIN.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	CONSOLE MQEVO Comando console. INIT_MQEVO Comando di inizializzazione del dataset di input. MQEVO_INTERNO Direttamente dal gestore code. MQEVO_MSG Messaggio di comando su SYSTEM.COMMAND.INPUT. MQEVO_ALTRO Nessuna delle precedenti.
Restituito:	Sempre.

EventQMgr

Descrizione:	Il gestore code in cui è stato immesso il comando o la chiamata. (Il gestore code in cui viene eseguito il comando e che genera l'evento si trova nell'MQMD del messaggio di evento).
Identificatore:	MQCACF_EVENT_Q_MGR.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

EventAccountingToken

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), il token di account (AccountingToken) da MQMD del messaggio di comandi.
Identificatore:	MQBACF_EVENT_ACCOUNTING_TOKEN.
Tipo di dati:	MQCFBS.
Lunghezza massima:	MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplIdentity

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di identità dell'applicazione (ApplIdentityData) da MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_IDENTITY.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_APPL_IDENTITY_DATA_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplType

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il tipo di applicazione (PutApplType) dall'MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQIACF_EVENT_APPL_TYPE.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplName

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come messaggio (MQEVO_MSG), il nome dell'applicazione (PutApplName) da MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

EventApplOrigin

Descrizione:	Per i comandi ricevuti come un messaggio (MQEVO_MSG), i dati di origine dell'applicazione (ApplOriginData) dall'MQMD del messaggio di comando.
Identificatore:	MQCACF_EVENT_APPL_ORIGIN.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_APPL_ORIGIN_DATA_LENGTH.
Restituito:	Solo se EventOrigin è MQEVO_MSG.

ObjectType

Descrizione:	Tipo di oggetto:
Identificatore:	MQIACF_OBJECT_TYPE.
Tipo di dati:	MQCFIN.

Valori:	CANALIZZATA MQOT_ Canale. CHLAUTH MQOT_ Record di autenticazione di canale. ELENCO NOMI MQOTT Elenco nomi. MQOT_NONE Nessun oggetto. PROCESSO MQOT_ processo. MQOT_Q Coda. Gestore code MQOT_GR Gestore code. MQOT_STORAGE_CLASSE Classe di memoria. INFO MQOT_AUTH_O Informazioni di autenticazione. MQOT_CF_STRUC Struttura CF. TOPIC MQOT_T . INFO MQOT_COMMIT Informazioni sulla comunicazione. LISTENER MQOT_ Listener canale.

Restituito: Sempre.

ObjectName

Descrizione: Nome oggetto:
Identificativo: L'identificativo sarà in base al tipo di oggetto.

- MQCACH_CHANNEL_NAME
- NOME MQCA_NAMELIST_NAME
- NOME_PROCESSO_MQCA
- Nome_Q_MQCA
- MQCA_Q_MGR_NAME
- MQCA_STORAGE_CLASSE
- MQCA_AUTH_INFO_NAME
- MQCA_CF_STRUC_NAME
- TOPIC_MQCA_NOME
- MQCA_COMM_INFO_NAME
- NOME MQCACH_LISTENER_

Nota: MQCACH_CHANNEL_NAME può essere utilizzato anche per autenticazione di canale.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima:	MQ_OBJECT_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre

Disposition

Descrizione:	Disposizione oggetto:
Identificatore:	MQIA_QSG_DISP.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	MQQSGD_Q_MGR L'oggetto si trova nella serie di pagine del gestore code. MQQSGD_SHARED L'oggetto si trova nel repository condiviso e i messaggi sono condivisi nella CF (coupling facility). GRUPPO_QGS L'oggetto risiede nel repository condiviso. MQQSGD_XX_ENCODE_CASE_ONE copia L'oggetto si trova nella serie di pagine del gestore code ed è una copia locale di un oggetto GROUP.
Restituito:	Sempre, tranne che per gli oggetti gestore code e struttura CF.

Attributi oggetto

Viene restituita una struttura di parametri per ciascun attributo dell'oggetto. Gli attributi restituiti dipendono dal tipo di oggetto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [“Attributi oggetto per i dati evento”](#) a pagina 60.

Errore nome coda remota

Nome evento:	Errore nome coda remota.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_REMOTE_Q_NAME_ERROR (2184, X'888).</u> Nome coda remota non valido.
Descrizione evento:	Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1 si verifica una delle seguenti situazioni: • È stata specificata una definizione locale di una coda remota (o un alias a uno), ma l'attributo <i>RemoteQName</i> nella definizione della coda remota è vuoto. Notare che questo errore si verifica anche se il <i>XmitQName</i> nella definizione non è vuoto. • Il campo <i>ObjectQMgrName</i> nel descrittore oggetto non è vuoto e non è il nome del gestore code locale, ma il campo <i>ObjectName</i> è vuoto.
Tipo di evento:	Remoto.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.

Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code oggetti.
Identificatore:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se <i>ObjectName</i> nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.

Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione: Nome canale per la connessione client.

Identificatore: MQCACH_CHANNEL_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ

Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Errore tipo coda trasmissione

Nome evento: Errore di tipo coda di trasmissione.

Codice motivo in MQCFH: MQRC_XMIT_Q_TYPE_ERROR (2091, X'82B').
Coda di trasmissione non locale.

Descrizione evento: Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1, un messaggio deve essere inviato a un gestore code remoto. Il campo *ObjectName* o *ObjectQMGrName* nel descrittore oggetto specifica il nome di una definizione locale di una coda remota, ma uno dei seguenti si applica all'attributo *XmitQName* della definizione. Le alternative sono:

- *XmitQName* non è vuoto, ma specifica una coda che non è una coda locale oppure
- *XmitQName* è vuoto, ma *RemoteQMGrName* specifica una coda che non è una coda locale

Ciò si verifica anche se il nome della coda viene risolto tramite una directory di celle e il nome del gestore code remoto ottenuto dalla directory di celle è il nome di una coda, ma non è una coda locale.

Tipo di evento: Remoto.

Piattaforme: Tutto.

Coda eventi: SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMGrName

Descrizione: Nome del gestore code che genera l'evento.

Identificatore: MQCA_Q_MGR_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

Restituito: Sempre.

QName

Descrizione: Nome coda da MQOD (object descriptor).

Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

XmitQName

Descrizione:	Il nome della coda di trasmissione.
Identificatore:	MQCA_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

QType

Descrizione:	Tipo di coda di trasmissione.
Identificatore:	MQIA_Q_TIPO.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Valori:	ALIAS MQQT Definizione coda alias. REMOTE MQQT Definizione locale di una coda remota.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code oggetti.
Identificatore:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.

Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se <i>ObjectName</i> nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Errore utilizzo coda trasmissione

Nome evento:	Errore di utilizzo della coda di trasmissione.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_XMIT_Q_USAGE_ERROR (2092, X'82C')</u> . Coda di trasmissione con utilizzo errato.
Descrizione evento:	Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1 , un messaggio deve essere inviato a un gestore code remoto, ma si è verificata una delle seguenti condizioni. Le alternative sono: • <i>ObjectQMgrName</i> specifica il nome di una coda locale, ma non dispone di un attributo <i>Usage</i> MQUS_TRANSMISSION. • Il campo <i>ObjectName</i> o <i>ObjectQMgrName</i> nel descrittore oggetto specifica il nome di una definizione locale di una coda remota, ma uno dei seguenti si applica all'attributo <i>XmitQName</i> della definizione: – <i>XmitQName</i> non è vuoto, ma specifica una coda che non dispone di un attributo <i>Usage</i> di MQUS_TRANSMISSION – <i>XmitQName</i> è vuoto, ma <i>RemoteQMgrName</i> specifica una coda che non ha un attributo <i>Usage</i> di MQUS_TRANSMISSION • Il nome della coda viene risolto tramite una directory di celle e il nome del gestore code remoto ottenuto dalla directory di celle è il nome di una coda locale, ma non dispone di un attributo <i>Usage</i> di MQUS_TRANSMISSION.
Tipo di evento:	Remoto.
Piattaforme:	Tutto.

Coda eventi: SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione: Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore: MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito: Sempre.

QName

Descrizione: Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore: MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito: Sempre.

XmitQName

Descrizione: Il nome della coda di trasmissione.
Identificatore: MQCA_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito: Sempre.

ApplType

Descrizione: Tipo di applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore: TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati: MQCFIN.
Restituito: Sempre.

ApplName

Descrizione: Nome dell'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore: MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito: Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code oggetti.
Identificatore:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se <i>ObjectName</i> nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Coda base alias sconosciuta

Nome evento:	Coda di base alias sconosciuta.
Codice motivo in MQCFH:	<u>"2082 (0822) (RC2082): MQRC_UNKNOWN_ALIAS_BASE_Q" a pagina 1217.</u> Argomento o coda di base alias sconosciuta.
Descrizione evento:	È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 specificando una coda alias come destinazione, ma il <i>BaseObjectName</i> negli attributi della coda alias non è riconosciuto come un nome coda o argomento.
Tipo di evento:	Locale.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.

Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

BaseObjectName

Descrizione:	Nome oggetto in cui si risolve l'alias.
Identificatore:	MQCA_BASE_OBJECT_NAME. Per compatibilità con le applicazioni esistenti, è ancora possibile utilizzare MQCA_BASE_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code oggetti.
Identificatore:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

Restituito: Se *ObjectName* nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

BaseType

Descrizione: Tipo di oggetto su cui si risolve l'alias.
Identificatore: MQIA_BASE_TIPO.
Tipo di dati: MQCFIN.
Valori: **MQOT_Q**
Il tipo di oggetto di base è una coda
TOPIC MQOT_T
Il tipo di oggetto di base è un argomento

Restituito: Sempre.

ConnName

Descrizione: Nome connessione per la connessione client.
Identificatore: MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione: Nome canale per la connessione client.
Identificatore: MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Coda di trasmissione predefinita sconosciuta

Nome evento: Coda di trasmissione predefinita sconosciuta.

Codice motivo in MQCFH: MQRC_UNKNOWN_DEF_XMIT_Q (2197, X'895 ').
Coda di trasmissione predefinita sconosciuta.

Descrizione evento: È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 specificando una coda remota come destinazione. Se è stata specificata una definizione locale della coda remota o se è in corso la risoluzione di un alias del gestore code, l'attributo *XmitQName* nella definizione locale è vuoto.

Nessuna coda è definita con lo stesso nome del gestore code di destinazione. Il gestore code ha quindi tentato di utilizzare la coda di trasmissione predefinita. Tuttavia, il nome definito dall'attributo gestore code *DefXmitQName* non è il nome di una coda definita localmente.

Tipo di evento:	Remoto.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

XmitQName

Descrizione:	Il nome della coda di trasmissione predefinita.
Identificatore:	MQCA_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che tenta di aprire la coda remota.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che tenta di aprire la coda remota.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code oggetti.
Identificatore:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se <i>ObjectName</i> nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Nome oggetto sconosciuto

Nome evento:	Nome oggetto sconosciuto.
Codice motivo in MQCFH:	<u>"2085 (0825) (RC2085): MQRC_UNKNOWN_OBJECT_NAME" a pagina 1218.</u> Nome oggetto sconosciuto.
Descrizione evento:	Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1, il campo <i>ObjectQMgrName</i> nel descrittore dell'oggetto MQOD è impostato su una delle seguenti opzioni. Si tratta di: • Spazio • Il nome del gestore code locale • Il nome di una definizione locale di una coda remota (un alias del gestore code) in cui l'attributo <i>RemoteQMgrName</i> è il nome del gestore code locale Tuttavia, il <i>ObjectName</i> nel descrittore oggetto non è riconosciuto per il tipo di oggetto specificato.
Tipo di evento:	Locale.
Piattaforme:	Tutto.

Coda eventi: SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione: Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore: MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito: Sempre.

ApplType

Descrizione: Tipo di applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore: TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati: MQCFIN.
Restituito: Sempre.

ApplName

Descrizione: Nome dell'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore: MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito: Sempre.

QName

Descrizione: Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore: MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito: Se l'oggetto aperto è un oggetto coda. Viene restituito *QName* o *TopicName* .

ProcessName

Descrizione: Nome oggetto processo da MQOD (object descriptor).
Identificatore: MQCA_PROCESS_NAME.
Tipo di dati: MQCFST.
Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_PROCESSO_MQ.
Restituito: Se l'oggetto aperto è un oggetto processo. Viene restituito uno tra *ProcessName*, *QName* o *TopicName* .

ObjectQMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code oggetti.
Identificatore:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se <i>ObjectName</i> nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

TopicName

Descrizione:	Nome oggetto argomento dal descrittore oggetto (MQOD).
Identificatore:	MQCA_TOPIC_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_TOPIC_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se l'oggetto aperto è un oggetto argomento. Viene restituito uno tra <i>ProcessName</i> , <i>QName</i> o <i>TopicName</i> .

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Gestore code remoto sconosciuto

Nome evento:	Gestore code remoto sconosciuto.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_UNKNOWN_REMOTE_Q_MGR (2087, X'827 ')</u> . Gestore code remoto sconosciuto.

Descrizione evento:	Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1 , si è verificato un errore con la risoluzione del nome coda, per uno dei seguenti motivi: • <i>ObjectQMGrName</i> è vuoto o è il nome del gestore code locale e <i>ObjectName</i> è il nome di una definizione locale di una coda remota che ha un <i>XmitQName</i> vuoto. Tuttavia, non esiste alcuna coda (di trasmissione) definita con il nome di <i>RemoteQMGrName</i> e l'attributo del gestore code <i>DefXmitQName</i> è vuoto. • <i>ObjectQMGrName</i> è il nome di una definizione alias del gestore code (conservata come definizione locale di una coda remota) che ha un <i>XmitQName</i> vuoto. Tuttavia, non esiste alcuna coda (di trasmissione) definita con il nome di <i>RemoteQMGrName</i> e l'attributo del gestore code <i>DefXmitQName</i> è vuoto. • <i>ObjectQMGrName</i> specificato non è: – Spazio – Il nome del gestore code locale – Il nome di una coda locale – Il nome di una definizione alias del gestore code (ovvero, una definizione locale di una coda remota con un <i>RemoteQName</i> vuoto) e l'attributo del gestore code <i>DefXmitQName</i> è vuoto. • <i>ObjectQMGrName</i> è vuoto o è il nome del gestore code locale e <i>ObjectName</i> è il nome di una definizione locale di una coda remota (o da un alias a uno), per cui <i>RemoteQMGrName</i> è vuoto o è il nome del gestore code locale. Questo errore si verifica anche se <i>XmitQName</i> non è vuoto. • <i>ObjectQMGrName</i> è il nome di una definizione locale di una coda remota. In questo caso, deve trattarsi di una definizione alias del gestore code, ma il <i>RemoteQName</i> nella definizione non è vuoto. • <i>ObjectQMGrName</i> è il nome di una coda modello. • Il nome della coda viene risolto tramite una directory cella. Tuttavia, non esiste alcuna coda definita con lo stesso nome del gestore code remoto ottenuto dalla directory della cella. Inoltre, l'attributo gestore code <i>DefXmitQName</i> è vuoto. • Solo su z/OS : un messaggio è stato inserito in un gestore code in un gruppo di condivisione code e <i>SQQMNAME</i> è impostato su USE. Questo instrada il messaggio al gestore code specificato per essere inserito nella coda. Se <i>SQQMNAME</i> è impostato su IGNORE, il messaggio viene inserito direttamente nella coda.

Tipo di evento:	Remoto.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMGrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

Restituito: Sempre.

QName

Descrizione: Nome coda da MQOD (object descriptor).

Identificatore: MQCA_Q_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.

Restituito: Sempre.

ApplType

Descrizione: Tipo di applicazione che tenta di aprire la coda remota.

Identificatore: TIPO_APPL_MQI.

Tipo di dati: MQCFIN.

Restituito: Sempre.

ApplName

Descrizione: Nome dell'applicazione che tenta di aprire la coda remota.

Identificatore: MQCACF_APPL_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.

Restituito: Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione: Nome del gestore code oggetti.

Identificatore: MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.

Restituito: Se *ObjectName* nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

ConnName

Descrizione: Nome connessione per la connessione client.

Identificatore: MQCACH_CONNECTION_NAME.

Tipo di dati: MQCFST.

Lunghezza massima: LUNGHEZZA_NOME_CONN.

Restituito: Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Coda trasmissione sconosciuta

Nome evento:	Coda di trasmissione sconosciuta.
Codice motivo in MQCFH:	<u>MQRC_UNKNOWN_XMIT_Q (2196, X'894 ').</u> Coda di trasmissione sconosciuta.
Descrizione evento:	Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1, un messaggio deve essere inviato a un gestore code remoto. <i>ObjectName</i> o il <i>ObjectQMgrName</i> nel descrittore dell'oggetto specifica il nome di una definizione locale di una coda remota (nell'ultimo caso viene utilizzato l'alias del gestore code). Tuttavia, l'attributo <i>XmitQName</i> della definizione non è vuoto e non è il nome di una coda definita localmente.
Tipo di evento:	Remoto.
Piattaforme:	Tutto.
Coda eventi:	SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT.

Dati evento

QMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code che genera l'evento.
Identificatore:	MQCA_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Sempre.

QName

Descrizione:	Nome coda da MQOD (object descriptor).
Identificatore:	MQCA_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

XmitQName

Descrizione:	Il nome della coda di trasmissione.

Identificatore:	MQCA_XMIT_Q_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_Q_MQ.
Restituito:	Sempre.

ApplType

Descrizione:	Tipo di applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	TIPO_APPL_MQI.
Tipo di dati:	MQCFIN.
Restituito:	Sempre.

ApplName

Descrizione:	Nome dell'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento.
Identificatore:	MQCACF_APPL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_APPL_MQ.
Restituito:	Sempre.

ObjectQMgrName

Descrizione:	Nome del gestore code oggetti.
Identificatore:	MQCACF_OBJECT_Q_MGR_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH.
Restituito:	Se <i>ObjectName</i> nel descrittore dell'oggetto (MQOD), quando l'oggetto è stato aperto, non è il gestore code attualmente connesso.

ConnName

Descrizione:	Nome connessione per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CONNECTION_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.
Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CONN.
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

ChannelName

Descrizione:	Nome canale per la connessione client.
Identificatore:	MQCACH_CHANNEL_NAME.
Tipo di dati:	MQCFST.

Lunghezza massima:	LUNGHEZZA_NOME_CANALE_MQ
Restituito:	Se l'applicazione che effettua la chiamata MQI che ha causato l'evento è un'applicazione collegata al client.

Guida di riferimento per la risoluzione dei problemi e il supporto

Utilizzare le informazioni di riferimento in questa sezione per diagnosticare gli errori con IBM MQ.

Selezionare l'argomento adeguato dal seguente elenco per diagnosticare problemi ed errori in IBM MQ:

- [“Un esempio di dati di traccia IBM MQ for Windows” a pagina 223](#)
- [“Dati di traccia di esempio per i sistemi IBM MQ for UNIX e Linux” a pagina 224](#)
- [“Esempi di output di traccia” a pagina 228](#)
- [“Esempi di output CEDF” a pagina 230](#)

Informazioni correlate

[Risoluzione dei problemi e supporto](#)

[Panoramica della risoluzione dei problemi](#)

[Utilizzo della traccia](#)



[Utilizzo della traccia su z/OS](#)

Un esempio di dati di traccia IBM MQ for Windows

Un estratto da un file di traccia IBM MQ for Windows .

Counter	TimeStamp	PID.TID	Ident	Data
00000EF7	16:18:56.381367	2512.1	:	!! - Thread stack
00000EF8	16:18:56.381406	2512.1	:	!! - -> InitProcessInitialisation
00000EF9	16:18:56.381429	2512.1	:	--{ InitProcessInitialisation
00000EFA	16:18:56.381514	2512.1	:	---{ xcsReleaseThreadMutexSem
00000EFB	16:18:56.381529	2512.1	:	---{ xcsReleaseThreadMutexSem (rc=OK)
00000EFC	16:18:56.381540	2512.1	:	---{ xcsGetEnvironmentString
00000EFD	16:18:56.381574	2512.1	:	
xcsGetEnvironmentString[AMQ_REUSE_SHARED_THREAD] = NULL				
00000EFE	16:18:56.381587	2512.1	:	---}! xcsGetEnvironmentString
(rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND)				
00000EFF	16:18:56.381612	2512.1	:	---{ xcsGetEnvironmentInteger
00000F00	16:18:56.381622	2512.1	:	----{ xcsGetEnvironmentString
00000F01	16:18:56.381647	2512.1	:	
xcsGetEnvironmentString[AMQ_AFFINITY_MASK] = NULL				
00000F02	16:18:56.381660	2512.1	:	----}! xcsGetEnvironmentString
(rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND)				
00000F03	16:18:56.381673	2512.1	:	---}! xcsGetEnvironmentInteger
(rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND)				
00000F04	16:18:56.381684	2512.1	:	---{ xcsGetEnvironmentString
00000F05	16:18:56.381708	2512.1	:	xcsGetEnvironmentString[AMQ_FFSTINFO] =
NULL				
00000F06	16:18:56.381747	2512.1	:	---}! xcsGetEnvironmentString
(rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND)				
00000F07	16:18:56.381760	2512.1	:	---{ xcsIsEnvironment
00000F08	16:18:56.381783	2512.1	:	xcsIsEnvironment[AMQ_DEBUG_MTIME] = FALSE
00000F09	16:18:56.381793	2512.1	:	---{ xcsIsEnvironment (rc=OK)
00000F0A	16:18:56.381804	2512.1	:	---{ xcsGetEnvironmentInteger
00000F0B	16:18:56.381811	2512.1	:	----{ xcsGetEnvironmentString
00000F0C	16:18:56.381835	2512.1	:	
xcsGetEnvironmentString[AMQ_CBM_REUSE_FACTOR] = NULL				
00000F0D	16:18:56.381848	2512.1	:	----}! xcsGetEnvironmentString
(rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND)				
00000F0E	16:18:56.381861	2512.1	:	---}! xcsGetEnvironmentInteger
(rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND)				
00000F0F	16:18:56.381874	2512.1	:	---{ xcsGetEnvironmentInteger
00000F10	16:18:56.381885	2512.1	:	----{ xcsGetEnvironmentString
00000F11	16:18:56.381908	2512.1	:	
xcsGetEnvironmentString[AMQ_CBM_MAX_CACHEABLE_SIZE] = NULL				
00000F12	16:18:56.381919	2512.1	:	----}! xcsGetEnvironmentString
(rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND)				
00000F13	16:18:56.381929	2512.1	:	---}! xcsGetEnvironmentInteger
(rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND)				
00000F14	16:18:56.381941	2512.1	:	---{ xcsGetEnvironmentInteger
00000F15	16:18:56.381952	2512.1	:	---{ xcsGetEnvironmentString
00000F16	16:18:56.381976	2512.1	:	xcsGetEnvironmentString[AMQ_CBM_LEN] =
NULL				
00000F17	16:18:56.381992	2512.1	:	----}! xcsGetEnvironmentString
(rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND)				
00000F18	16:18:56.382003	2512.1	:	---}! xcsGetEnvironmentInteger
(rc=xecE_E_ENV_VAR_NOT_FOUND)				
00000F19	16:18:56.382016	2512.1	:	--} InitProcessInitialisation (rc=OK)
00000F1A	16:18:56.383045	2512.1	:	--{ DLLMain
00000F1B	16:18:56.383059	2512.1	:	---{ MCSInitCriticalSection
00000F1C	16:18:56.383068	2512.1	:	---{ MCSInitCriticalSection (rc=OK)

Figura 1. Traccia IBM MQ for Windows di esempio

Dati di traccia di esempio per i sistemi IBM MQ for UNIX e Linux

Un estratto da un file di traccia IBM MQ for HP-UX .

Timestamp	Process.Thread	Trace Ident	Trace Data
10:36:38.973286	11352.1	:	Header.v02:7.0:HP-UX B.11.31:64:0:1:GMT
10:36:38.973328	11352.1	:	Version : 7.0.1.3 Level :
p701-103-100814			
10:36:38.973347	11352.1	:	UTC Date : 02/28/12 Time :
10:36:38.973271			
10:36:38.973356	11352.1	:	Local Date : 02/28/12 Time :
10:36:38.973271	GMT		
10:36:38.973378	11352.1	:	PID : 11352 Process : dlrmqm_nd (64-bit)
10:36:38.973384	11352.1	:	Host : myhost
10:36:38.973389	11352.1	:	Operating System : HP-UX B.11.31
10:36:38.973394	11352.1	:	Product Long Name : WebSphere MQ for HP-UX
(Itanium platform)			
10:36:38.973399	11352.1	:	-----
10:36:38.973405	11352.1	:	xtrNullFd: 4, xihTraceFileNum: 5
10:36:38.973434	11352.1	:	Thread stack
10:36:38.974303	11352.1	:	-> InitProcessInitialisation
10:36:38.974309	11352.1	:	{ InitProcessInitialisation
10:36:38.974314	11352.1	:	-{ xcsIsEnvironment
10:36:38.974338	11352.1	:	xcsIsEnvironment[AMQ_NO_CS_RELOAD] = FALSE
10:36:38.974343	11352.1	:	-{ xcsIsEnvironment rc=OK
10:36:38.974356	11352.1	:	-{ xcsLoadFunction
10:36:38.974362	11352.1	:	LibName(libmqmcs_r.so) LoadType(2097200)
10:36:38.974368	11352.1	:	General, comms, CS, OAM, or WAS
10:36:38.974388	11352.1	:	--{ xcsQueryValueForSubpool
10:36:38.974401	11352.1	:	--{ xcsQueryValueForSubpool rc=OK
10:36:38.974451	11352.1	:	FullPathLibName(/opt/mqm/lib64/
libmqmcs_r.so) loaded with dlopen			
10:36:38.974456	11352.1	:	--{ xcsGetMemFn
10:36:38.974463	11352.1	:	component:24 function:176 length:2088
options:0 cbminindex:-1 *pointer:6000000000003b198			
10:36:38.974468	11352.1	:	--{ xcsGetMemFn rc=OK
10:36:38.974475	11352.1	:	Handle(0000000000000000)
Function(0000000000000000) FullPathLibName(/opt/mqm/lib64/libmqmcs_r.so)			
10:36:38.974480	11352.1	:	-{ xcsLoadFunction rc=OK
10:36:38.974486	11352.1	:	SystemPageSize is 4096.
10:36:38.974493	11352.1	:	getrlimit for RLIMIT_NOFILE returned
rlim_cur=2048 rlim_max=4096			

Figura 2. Traccia IBM MQ for HP-UX di esempio

Figura 3 a pagina 226 mostra un'estrazione da una traccia IBM MQ for Solaris :

Timestamp	Process.Thread	Trace Ident	Trace Data
11:48:57.905466	7078.1	:	Header.v02:7.0:SunOS 5.9:64:-1:1:GMT
11:48:57.905625	7078.1	:	Version : 7.0.0.0 Level : p000-L090514
11:48:57.905770	7078.1	:	UTC Date : 05/15/09 Time :
10:48:57.905364			
11:48:57.905816	7078.1	:	Local Date : 05/15/09 Time :
11:48:57.905364	GMT		
11:48:57.906104	7078.1	:	PID : 7078 Process : dlrmqm_nd (64-bit)
11:48:57.906129	7078.1	:	Host : computer.v6.hursley.ibm.com
11:48:57.906148	7078.1	:	Operating System : SunOS 5.9
11:48:57.906167	7078.1	:	Product Long Name : WebSphere MQ for
Solaris (SPARC platform)			
11:48:57.906184	7078.1	:	-----
11:48:57.906203	7078.1	:	xtrNullFd: 4, xihTraceFileNum: 5
11:48:57.906276	7078.1	:	Thread stack
11:48:57.906353	7078.1	:	{ xcsInitialize
11:48:57.906385	7078.1	:	-{ InitPrivateServices
11:48:57.906439	7078.1	:	--{ xcsGetEnvironmentString
11:48:57.906566	7078.1	:	
xcsGetEnvironmentString[MQS_ACTION_ON_EXCEPTION] = NULL			
11:48:57.906608	7078.1	:	--{! xcsGetEnvironmentString
rc=xecE_ENV_VAR_NOT_FOUND			
11:48:57.906709	7078.1	:	--{ xcsIsEnvironment
11:48:57.906738	7078.1	:	xcsIsEnvironment[AMQ_SIGCHLD_SIGACTION] =
FALSE			
11:48:57.906755	7078.1	:	--{ xcsIsEnvironment rc=OK
11:48:57.906771	7078.1	:	AMQ_SIGCHLD_SIGACTION is not set
11:48:57.906835	7078.1	:	--{ xcsIsEnvironment
11:48:57.906862	7078.1	:	
xcsIsEnvironment[MQS_NO_SYNC_SIGNAL_HANDLING] = FALSE			
11:48:57.906878	7078.1	:	--{ xcsIsEnvironment rc=OK
11:48:57.907000	7078.1	:	FPE Handler installed, New=7e0b0f38, Old=0
11:48:57.907035	7078.1	:	SEGV Handler installed, New=7e0b0f38, Old=0
11:48:57.907063	7078.1	:	BUS Handler installed, New=7e0b0f38, Old=0
11:48:57.907091	7078.1	:	ILL Handler installed, New=7e0b0f38, Old=0
11:48:57.907109	7078.1	:	Synchronous Signal Handling Activated

Figura 3. Traccia IBM MQ for Solaris di esempio

Figura 4 a pagina 227 mostra un estratto da una traccia IBM MQ per Linux :

Timestamp	Process.Thread	Trace Ident	Trace Data
11:02:23.643879	1239.1	:	Header.v02:7.0:Linux 2.6.5-7.276-
smp:32:-1:1:GMT			
11:02:23.643970	1239.1	:	Version : 7.0.0.0 Level : p000-L090514
11:02:23.644025	1239.1	:	UTC Date : 05/15/09 Time :
10:02:23.643841			
11:02:23.644054	1239.1	:	Local Date : 05/15/09 Time :
11:02:23.643841	GMT		
11:02:23.644308	1239.1	:	PID : 1239 Process : dltmqm (32-bit)
11:02:23.644324	1239.1	:	Host : hal1
11:02:23.644334	1239.1	:	Operating System : Linux 2.6.5-7.276-smp
11:02:23.644344	1239.1	:	Product Long Name : WebSphere MQ for Linux
(x86 platform)			
11:02:23.644353	1239.1	:	-----
11:02:23.644363	1239.1	:	xtrNullFd: 3, xihTraceFileNum: 4
11:02:23.644394	1239.1	:	Thread stack
11:02:23.644412	1239.1	:	-> InitProcessInitialisation
11:02:23.644427	1239.1	:	{ InitProcessInitialisation
11:02:23.644439	1239.1	:	-{ xcsIsEnvironment
11:02:23.644469	1239.1	:	xcsIsEnvironment[AMQ_NO_CS_RELOAD] = FALSE
11:02:23.644485	1239.1	:	-} xcsIsEnvironment rc=OK
11:02:23.644504	1239.1	:	-{ xcsLoadFunction
11:02:23.644519	1239.1	:	LibName(libmqmcs_r.so) LoadType(2097200)
11:02:23.644537	1239.1	:	General, comms, CS, OAM, or WAS
11:02:23.644558	1239.1	:	--{ xcsQueryValueForSubpool
11:02:23.644579	1239.1	:	--{ xcsQueryValueForSubpool rc=OK
11:02:23.644641	1239.1	:	FullPathLibName(/opt/mqm/lib/
libmqmcs_r.so) loaded with dlopen			
11:02:23.644652	1239.1	:	--{ xcsGetMem
11:02:23.644675	1239.1	:	component:24 function:176 length:8212
options:0 cbminindex:-1 *pointer:0x8065908			
11:02:23.644685	1239.1	:	--{ xcsGetMem rc=OK
11:02:23.644722	1239.1	:	Handle((nil)) Function((nil))
FullPathLibName(/opt/mqm/lib/libmqmcs_r.so)			
11:02:23.644732	1239.1	:	-} xcsLoadFunction rc=OK
11:02:23.644753	1239.1	:	SystemPageSize is 4096.

Figura 4. Esempio di traccia IBM MQ per Linux

Figura 5 a pagina 228 mostra un'estrazione da una traccia IBM MQ for AIX :

Timestamp	Process.Thread	Trace Ident	Trace Data
12:06:32.904335	622742.1	:	Header.v02:7.0:AIX 5.3:64:-1:1:GMT
12:06:32.904427	622742.1	:	Version : 7.0.0.0 Level : p000-L090514
12:06:32.904540	622742.1	:	UTC Date : 05/15/09 Time :
11:06:32.904302			
12:06:32.904594	622742.1	:	Local Date : 05/15/09 Time :
12:06:32.904302	GMT		
12:06:32.904697	622742.1	:	PID : 622742 Process : dltmqm_nd (64-bit)
12:06:32.904728	622742.1	:	Host : dynamo
12:06:32.904755	622742.1	:	Operating System : AIX 5.3
12:06:32.904781	622742.1	:	Product Long Name : WebSphere MQ for AIX
12:06:32.904806	622742.1	:	-----
12:06:32.904832	622742.1	:	xtrNullFd: 3, xihTraceFileNum: 5
12:06:32.904916	622742.1	:	Data: 0x00000000
12:06:32.904952	622742.1	:	Thread stack
12:06:32.904982	622742.1	:	-> InitProcessInitialisation
12:06:32.905007	622742.1	:	{ InitProcessInitialisation
12:06:32.905033	622742.1	:	--{ xcsIsEnvironment
12:06:32.905062	622742.1	:	xcsIsEnvironment[AMQ_NO_CS_RELOAD] = FALSE
12:06:32.905088	622742.1	:	--{ xcsIsEnvironment rc=OK
12:06:32.905117	622742.1	:	--{ xcsLoadFunction
12:06:32.905145	622742.1	:	LibName(libmqmcs_r.a(shr.o))
LoadType(2097200)			
12:06:32.905178	622742.1	:	General, comms, CS, OAM, or WAS
12:06:32.905204	622742.1	:	--{ xcsQueryValueForSubpool
12:06:32.905282	622742.1	:	--{ xcsQueryValueForSubpool rc=OK
12:06:32.905504	622742.1	:	FullPathLibName(/usr/mqm/lib64/
libmqmcs_r.a(shr.o)) loaded with load			
12:06:32.905540	622742.1	:	--{ xcsGetMem
12:06:32.905575	622742.1	:	component:24 function:176 length:2088
options:0 cbmindex:-1 *pointer:110011408			
12:06:32.905601	622742.1	:	--{ xcsGetMem rc=OK
12:06:32.905638	622742.1	:	Handle(0) Function(0)
FullPathLibName(/usr/mqm/lib64/libmqmcs_r.a(shr.o))			
12:06:32.905665	622742.1	:	--{ xcsLoadFunction rc=OK

Figura 5. Traccia IBM MQ for AIX di esempio

Esempi di output di traccia

Utilizzare questo argomento come esempio di come interpretare l'emissione della traccia.

La [Figura 6 a pagina 229](#) mostra un esempio di una traccia eseguita all'entrata di una chiamata MQPUT1 . Sono stati prodotti i seguenti articoli:

- Elenco parametri richiesta coda
- Descrittore oggetto (MQOD)
- MQMD (Message Descriptor)
- Opzioni di inserimento messaggi (MQPMO)
- I primi 256 byte dei dati del messaggio

Confrontarlo con [Figura 7 a pagina 230](#), che illustra gli stessi blocchi di controllo in uscita da IBM MQ.

```

USRD9 5E9 ASCB 00F87E80          JOBN ECIC330
CSQW072I ENTRY: MQ user parameter trace
PUTONE
  Thread... 004C2B10  Userid... CICSUSER  pObjDesc. 106B2010
  pMsgDesc. 106B20B8  pPMO..... 106B2200
  BufferL.. 00000064  pBuffer.. 106A0578  RSV1..... 00000000
  RSV2..... 00000000  RSV3..... 116BC830
  C9E8C1E8  C5C3C9C3  AA8E8583  76270484  | IYAYECIC..ec...d |
  D4D8E3E3  0000048C  00000000  00000000  | MQTT.....      |
  00000000  1910C7C2  C9C2D4C9  E8C14BC9  | .....GBIBMIYA.I |
  C7C3E2F2  F0F48E85  83762979  00010000  | GCS204.ec..`.... |

          GMT-01/30/05 14:42:08.412320    LOC-01/30/05 14:42:08.412320

USRD9 5E9 ASCB 00F87E80          JOBN ECIC330
CSQW072I ENTRY: MQ user parameter trace
+0000 D6C44040 00000001 00000000 C2404040 | OD .....B      |
+0010 40404040 40404040 40404040 40404040 |                  |
...
+00A0 00000000 00000000                  | .....          |

          GMT-01/30/05 14:42:08.412345    LOC-01/30/05 14:42:08.412345

USRD9 5E9 ASCB 00F87E80          JOBN ECIC330
CSQW072I ENTRY: MQ user parameter trace
+0000 D4C44040 00000001 00000000 00000008 | MD .....      |
...
+0130 40404040 40404040 40404040 40404040 |                  |
+0140 40404040                  |                  |

          GMT-01/30/05 14:42:08.412370    LOC-01/30/05 14:42:08.412370

USRD9 5E9 ASCB 00F87E80          JOBN ECIC330
CSQW072I ENTRY: MQ user parameter trace
+0000 D7D4D640 00000001 00000000 FFFFFFFF | PMO .....      |
...
+0070 40404040 40404040 40404040 40404040 |                  |

          GMT-01/30/05 14:42:08.412393    LOC-01/30/05 14:42:08.412393

USRD9 5E9 ASCB 00F87E80          JOBN ECIC330
CSQW072I ENTRY: MQ user parameter trace
+0000 C1C1C1C1 C1C1C1C1 C1404040 40404040 | AAAAAAAAAA      |
...
+0060 40404040                  |                  |

          GMT-01/30/05 14:42:08.412625    LOC-01/30/05 14:42:08.412625

```

Figura 6. Dati di traccia di esempio da una traccia della voce di una richiesta MQPUT1

```

USRD9 5EA ASCB 00F87E80          JOBN ECIC330
CSQW073I EXIT: MQ user parameter trace
PUTONE
  Thread... 004C2B10  Userid... CICSUSER  pObjDesc. 106B2010
  pMsgDesc. 106B20B8  pPMO..... 106B2200
  BufferL.. 00000064  pBuffer.. 106A0578  RSV1..... 00000000
  RSV2..... 00000000  RSV3..... 116BC830
  CompCode. 00000002  Reason... 000007FB
  C9E8C1E8  C5C3C9C3  AA8E8583  76270484  | IYAYECIC..ec...d |
  D4D8E3E3  00000048C  00000000  00000000  | MQTT..... |
  00000000  1910C7C2  C9C2D4C9  E8C14BC9  | .....GBIBMIYA.I |
  C7C3E2F2  F0F48E85  83762979  00010000  | GCS204.ec..'.... |
MQRC_OBJECT_TYPE_ERROR

          GMT-01/30/05 14:42:08.412678      LOC-01/30/05 14:42:08.412678

USRD9 5EA ASCB 00F87E80          JOBN ECIC330
CSQW073I EXIT: MQ user parameter trace
+0000 D6C44040 00000001 00000000 C2404040 | OD .....B |
...
+00A0 00000000 00000000 | ..... |

          GMT-01/30/05 14:42:08.412789      LOC-01/30/05 14:42:08.412789

USRD9 5EA ASCB 00F87E80          JOBN ECIC330
CSQW073I EXIT: MQ user parameter trace
+0000 D4C44040 00000001 00000000 00000008 | MD ..... |
...
+0140 40404040 | |

          GMT-01/30/05 14:42:08.412814      LOC-01/30/05 14:42:08.412814

USRD9 5EA ASCB 00F87E80          JOBN ECIC330
CSQW073I EXIT: MQ user parameter trace
+0000 D7D4D640 00000001 00000000 FFFFFFFF | PMO ..... |
...
+0070 40404040 40404040 40404040 40404040 | |

          GMT-01/30/05 14:42:08.412836      LOC-01/30/05 14:42:08.412836

USRD9 5EA ASCB 00F87E80          JOBN ECIC330
CSQW073I EXIT: MQ user parameter trace
+0000 C1C1C1C1 C1C1C1C1 C1404040 40404040 | AAAAAAAAAA |
...
+0060 40404040 | |

          GMT-01/30/05 14:42:08.412858      LOC-01/30/05 14:42:08.412858

```

Figura 7. Dati di traccia di esempio da una traccia di uscita di una richiesta MQPUT1

Esempi di output CEDF

Utilizzare questo argomento come riferimento, ad esempio l'output CEDF dalle chiamate MQI.

Questo argomento fornisce esempi dell'output prodotto da CEDF (CICS execution diagnostic facility) quando si utilizza IBM MQ. Gli esempi mostrano i dati prodotti in entrata e in uscita dalle seguenti chiamate MQI, in formato esadecimale e carattere. Altre chiamate MQI producono dati simili.

Output CEDF di esempio per la chiamata MQOPEN

I parametri per questa chiamata sono:

Parametro	Descrizione
ARG 000	ID interno connessioni
ARG 001	descrittore oggetto
ARG 002	Opzioni

Parametro	Descrizione
ARG 003	Handle di oggetti
004 ARG	Codice di completamento
ARG 005	Codice di errore

```

STATUS:  ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'000000000000000100000000200004044')      AT X'05ECAFD8'
001: ARG 001 (X'D6C4404000000000100000001C3C5C4C6')      AT X'00144910'
001: ARG 002 (X'000000720000000000000000000000000')      AT X'001445E8'
001: ARG 003 (X'000000000000000720000000000000000')      AT X'001445E4'
001: ARG 004 (X'000000000000000000000000000000000')      AT X'001445EC'
001: ARG 005 (X'000000000000000000000000000000000')      AT X'001445F0'

```

Figura 8. Output CEDF di esempio sulla voce per una chiamata MQOPEN (esadecimale)

```

STATUS:  COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'000000000000000010000000200004044')      AT X'05ECAFD8'
001: ARG 001 (X'D6C4404000000000100000001C3C5C4C6')      AT X'00144910'
001: ARG 002 (X'000000720000000000000000000000000')      AT X'001445E8'
001: ARG 003 (X'000000010000007200000000000000000')      AT X'001445E4'
001: ARG 004 (X'000000000000000000000000000000000')      AT X'001445EC'
001: ARG 005 (X'000000000000000000000000000000000')      AT X'001445F0'

```

Figura 9. Output CEDF di esempio in uscita da una chiamata MQOPEN (esadecimale)

```

STATUS:  ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 ('.....')
001: ARG 001 ('OD .....CEDF')
001: ARG 002 ('.....')
001: ARG 003 ('.....')
001: ARG 004 ('.....')
001: ARG 005 ('.....')

```

Figura 10. Output CEDF di esempio sulla voce in una chiamata MQOPEN (carattere)

```

STATUS:  COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 ('.....')
001: ARG 001 ('OD .....CEDF')
001: ARG 002 ('.....')
001: ARG 003 ('.....')
001: ARG 004 ('.....')
001: ARG 005 ('.....')

```

Figura 11. Output CEDF di esempio in uscita da una chiamata MQOPEN (carattere)

Output CEDF di esempio per la chiamata MQCLOSE

I parametri per questa chiamata sono:

Parametro	Descrizione
ARG 000	ID interno connessioni
ARG 001	Handle di oggetti
ARG 002	Opzioni
ARG 003	Codice di completamento
004 ARG	Codice di errore

```

STATUS:  ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'0000000000000000100000007200000000')      AT X'001445E0'
001: ARG 001 (X'00000001000000072000000000000000')      AT X'001445E4'
001: ARG 002 (X'00000000000000001000000020000404')      AT X'05ECAFD8'
001: ARG 003 (X'00000000000000000000000080000000')      AT X'001445EC'
001: ARG 004 (X'00000000000000008000000080000060')      AT X'001445F0'

```

Figura 12. Output CEDF di esempio sulla voce in una chiamata MQCLOSE (esadecimale)

```

STATUS:  COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'0000000000000000000000007200000000')      AT X'001445E0'
001: ARG 001 (X'00000000000000007200000000000000')      AT X'001445E4'
001: ARG 002 (X'00000000000000001000000020000404')      AT X'05ECAFD8'
001: ARG 003 (X'00000000000000000000000080000000')      AT X'001445EC'
001: ARG 004 (X'00000000000000008000000080000060')      AT X'001445F0'

```

Figura 13. Esempio di output CEDF sull'uscita da una chiamata MQCLOSE (esadecimale)

```

STATUS:  ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 ('.....')
001: ARG 001 ('.....')
001: ARG 002 ('.....')
001: ARG 003 ('.....')
001: ARG 004 ('.....')

```

Figura 14. Output CEDF di esempio su una voce in una chiamata MQCLOSE (carattere)

```

STATUS:  COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 ('.....')
001: ARG 001 ('.....')
001: ARG 002 ('.....')
001: ARG 003 ('.....')
001: ARG 004 ('.....')

```

Figura 15. Output CEDF di esempio in uscita da una chiamata MQCLOSE (carattere)

Output CEDF di esempio per la chiamata MQPUT

I parametri per questa chiamata sono:

Parametro	Descrizione
ARG 000	ID interno connessioni
ARG 001	Handle di oggetti
ARG 002	Descrittore messaggio
ARG 003	Opzioni di inserimento messaggio
004 ARG	Lunghezza buffer
ARG 005	Dati messaggio
ARG 006	Codice di completamento
ARG 007	Codice di errore

```

STATUS: ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'00000000000000010000007200000000') AT X'001445E0'
001: ARG 001 (X'00000001000000720000000000000000') AT X'001445E4'
001: ARG 002 (X'D4C4404000000001000000000000008') AT X'001449B8'
001: ARG 003 (X'D7D4D640000000010000002400000000') AT X'00144B48'
001: ARG 004 (X'000000080000000000000000000040000') AT X'001445F4'
001: ARG 005 (X'5C5CC8C5D3D3D640E6D6D9D3C45C5C5C') AT X'00144BF8'
001: ARG 006 (X'000000000000000000000000800000000') AT X'001445EC'
001: ARG 007 (X'00000000000000008000000000000000') AT X'001445F0'

```

Figura 16. Output CEDF di esempio sulla voce in una chiamata MQPUT (esadecimale)

```

STATUS: COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'00000000000000010000007200000000') AT X'001445E0'
001: ARG 001 (X'00000001000000720000000000000000') AT X'001445E4'
001: ARG 002 (X'D4C4404000000001000000000000008') AT X'001449B8'
001: ARG 003 (X'D7D4D640000000010000002400000000') AT X'00144B48'
001: ARG 004 (X'000000080000000000000000000040000') AT X'001445F4'
001: ARG 005 (X'5C5CC8C5D3D3D640E6D6D9D3C45C5C5C') AT X'00144BF8'
001: ARG 006 (X'000000000000000000000000800000000') AT X'001445EC'
001: ARG 007 (X'00000000000000008000000000000000') AT X'001445F0'

```

Figura 17. Esempio di output CEDF in uscita da una chiamata MQPUT (esadecimale)

```

STATUS: ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 ('.....')
001: ARG 001 ('.....')
001: ARG 002 ('MD .....')
001: ARG 003 ('PMO .....')
001: ARG 004 ('.....')
001: ARG 005 ('**HELLO WORLD**')
001: ARG 006 ('.....')
001: ARG 007 ('.....')

```

Figura 18. Esempio di output CEDF su una voce in una chiamata MQPUT (carattere)

Figura 19. Output CEDF di esempio in uscita da una chiamata MQPUT (carattere)

I parametri per questa chiamata sono:

Parametro	Descrizione
ARG 000	ID interno connessioni
ARG 001	descrittore oggetto
ARG 002	Descrittore messaggio
ARG 003	Opzioni di inserimento messaggio
004 ARG	Lunghezza buffer
ARG 005	Dati messaggio
ARG 006	Codice di completamento
ARG 007	Codice di errore

Figura 20. Output CEDF di esempio sulla voce per una chiamata MQPUT1 (esadecimale)

Figura 21. Esempio di output CEDF sull'uscita da una chiamata MOPUT1 (esadecimale)

Figura 22. Output CEDF di esempio su una voce in una chiamata MOPUT1 (carattere)

Figura 23. Esempio di output CEDF all'uscita da una chiamata MQPUT1 (carattere)

Parametro	Descrizione
ARG 008	Codice di errore

```

STATUS:  ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'00000000000000010000007200000000')      AT X'001445E0'
001: ARG 001 (X'00000001000000720000000000000000')      AT X'001445E4'
001: ARG 002 (X'D4C44040000000010000000000000000')      AT X'001449B8'
001: ARG 003 (X'C7D4D6400000000100004044FFFFFFFF')      AT X'00144B00'
001: ARG 004 (X'00000008000000000000000000000040000')  AT X'001445F4'
001: ARG 005 (X'00000000000000000000000000000000')      AT X'00144C00'
001: ARG 006 (X'00000000000000000000400000000000')      AT X'001445F8'
001: ARG 007 (X'00000000000000000000000080000000')      AT X'001445EC'
001: ARG 008 (X'00000000000000080000000000000000')      AT X'001445F0'

```

Figura 24. Output CEDF di esempio su una voce in una chiamata MQGET (esadecimale)

```

STATUS:  COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'00000000000000010000007200000000')      AT X'001445E0'
001: ARG 001 (X'00000001000000720000000000000000')      AT X'001445E4'
001: ARG 002 (X'D4C44040000000010000000000000008')      AT X'001449B8'
001: ARG 003 (X'C7D4D6400000000100004044FFFFFFFF')      AT X'00144B00'
001: ARG 004 (X'000000080000000800000000000040000')  AT X'001445F4'
001: ARG 005 (X'5C5CC8C5D3D3D640E6D6D9D3C45C5C5C')      AT X'00144C00'
001: ARG 006 (X'00000008000000000000400000000000')      AT X'001445F8'
001: ARG 007 (X'000000000000000000000000800000008')      AT X'001445EC'
001: ARG 008 (X'00000000000000080000000080000000')      AT X'001445F0'

```

Figura 25. Output CEDF di esempio all'uscita da una chiamata MQGET (esadecimale)

```

STATUS:  ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 ('.....')
001: ARG 001 ('.....')
001: ARG 002 ('MD .....')
001: ARG 003 ('GMO .....')
001: ARG 004 ('.....')
001: ARG 005 ('.....')
001: ARG 006 ('.....')
001: ARG 007 ('.....')
001: ARG 008 ('.....')

```

Figura 26. Output CEDF di esempio su una voce in una chiamata MQGET (carattere)

```

STATUS:  COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 ('.....')
001: ARG 001 ('.....')
001: ARG 002 ('MD .....')
001: ARG 003 ('GMO .....')
001: ARG 004 ('.....')
001: ARG 005 ('**HELLO WORLD**')
001: ARG 006 ('.....')
001: ARG 007 ('.....')
001: ARG 008 ('.....')

```

Figura 27. Esempio di output CEDF all'uscita da una chiamata MQGET (carattere)

Output CEDF di esempio per la chiamata MQINQ

I parametri per questa chiamata sono:

Parametro	Descrizione
ARG 000	ID interno connessioni
ARG 001	Handle di oggetti
ARG 002	Conteggio dei selettori
ARG 003	Array di selettori di attributo
004 ARG	Conteggio di attributi interi
ARG 005	Attributi a valore intero
ARG 006	Lunghezza del buffer degli attributi carattere
ARG 007	Attributi di caratteri
ARG 008	Codice di completamento
ARG 009	Codice di errore

```

STATUS:  ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'0000000000000000100000000200004044')      AT X'05ECA FCC'
001: ARG 001 (X'0000000100000007200000000000000000')      AT X'001445E4'
001: ARG 002 (X'000000020000404485ECA00885ECA220')          AT X'05ECAFD4'
001: ARG 003 (X'0000000D00000000C00000000000000000')      AT X'00144C08'
001: ARG 004 (X'000000020000404485ECA00885ECA220')          AT X'05ECAFD4'
001: ARG 005 (X'0000000000000000000000000000000000')      AT X'00144C10'
001: ARG 006 (X'0000000000000000100000000200004044')      AT X'05ECA FCC'
001: ARG 007 (X'0000000000000000000000000000000000')      AT X'00144C18'
001: ARG 008 (X'0000000000000000000000008000000008')      AT X'001445EC'
001: ARG 009 (X'000000000000000080000000800040000')        AT X'001445F0'

```

Figura 28. Output CEDF di esempio sulla voce in una chiamata MQINQ (esadecimale)

```

STATUS:  COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'000000000000000100000000200004044')      AT X'05ECAFCF'
001: ARG 001 (X'00000000100000072000000000000000')      AT X'001445E4'
001: ARG 002 (X'0000000020000404485ECA00885ECA220')      AT X'05ECAFD4'
001: ARG 003 (X'0000000D0000000C0040000000000000')      AT X'00144C08'
001: ARG 004 (X'0000000020000404485ECA00885ECA220')      AT X'05ECAFD4'
001: ARG 005 (X'00400000000000000000000000000000')      AT X'00144C10'
001: ARG 006 (X'000000000000000100000000200004044')      AT X'05ECAFCF'
001: ARG 007 (X'00000000000000000000000000000000')      AT X'00144C18'
001: ARG 008 (X'000000000000000000000000800000008')      AT X'001445EC'
001: ARG 009 (X'000000000000000080000000800040000')      AT X'001445F0'

```

Figura 29. Output CEDF di esempio in uscita da una chiamata MQINQ (esadecimale)

```

STATUS:  ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 ('.....')
001: ARG 001 ('.....')
001: ARG 002 ('.....e.s.')
001: ARG 003 ('.....')
001: ARG 004 ('.....e.s.')
001: ARG 005 ('.....')
001: ARG 006 ('.....')
001: ARG 007 ('.....')
001: ARG 008 ('.....')
001: ARG 009 ('.....')

```

Figura 30. Esempio di output CEDF sulla voce in una chiamata MQINQ (carattere)

```

STATUS:  COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 ('.....')
001: ARG 001 ('.....')
001: ARG 002 ('.....e.s.')
001: ARG 003 ('.....')
001: ARG 004 ('.....e.s.')
001: ARG 005 ('.....')
001: ARG 006 ('.....')
001: ARG 007 ('.....')
001: ARG 008 ('.....')
001: ARG 009 ('.....')

```

Figura 31. Output CEDF di esempio in uscita da una chiamata MQINQ (carattere)

Output CEDF di esempio per la chiamata MQSET

I parametri per questa chiamata sono:

Parametro	Descrizione
ARG 000	ID interno connessioni
ARG 001	Handle di oggetti
ARG 002	Conteggio dei selettori
ARG 003	Array di selettori di attributo
004 ARG	Conteggio di attributi interi

Parametro	Descrizione
ARG 005	Attributi a valore intero
ARG 006	Lunghezza del buffer degli attributi carattere
ARG 007	Attributi di caratteri
ARG 008	Codice di completamento
ARG 009	Codice di errore

```

STATUS:  ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'0000000000000000100000007200000000')      AT X'001445E0'
001: ARG 001 (X'00000001000000720000000000000000')      AT X'001445E4'
001: ARG 002 (X'000000010000000020000404485ECA008')      AT X'05ECAFD8'
001: ARG 003 (X'000000180000007DF0000000000000000')      AT X'00144C08'
001: ARG 004 (X'000000010000000020000404485ECA008')      AT X'05ECAFD8'
001: ARG 005 (X'00000000000000000000000000000000')      AT X'00144C10'
001: ARG 006 (X'000000000000000010000000200004044')      AT X'05ECAFD8'
001: ARG 007 (X'00000000000000000000000000000000')      AT X'00144C18'
001: ARG 008 (X'000000000000000000000000800000008')      AT X'001445EC'
001: ARG 009 (X'000000000000000080000000800000060')      AT X'001445F0'

```

Figura 32. Output CEDF di esempio sulla voce per una chiamata MQSET (esadecimale)

```

STATUS:  COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (X'0000000000000000100000007200000000')      AT X'001445E0'
001: ARG 001 (X'00000001000000720000000000000000')      AT X'001445E4'
001: ARG 002 (X'000000010000000020000404485ECA008')      AT X'05ECAFD8'
001: ARG 003 (X'000000180000007DF0000000000000000')      AT X'00144C08'
001: ARG 004 (X'000000010000000020000404485ECA008')      AT X'05ECAFD8'
001: ARG 005 (X'00000000000000000000000000000000')      AT X'00144C10'
001: ARG 006 (X'000000000000000010000000200004044')      AT X'05ECAFD8'
001: ARG 007 (X'00000000000000000000000000000000')      AT X'00144C18'
001: ARG 008 (X'000000000000000000000000800000008')      AT X'001445EC'
001: ARG 009 (X'000000000000000080000000800000060')      AT X'001445F0'

```

Figura 33. Output CEDF di esempio in uscita da una chiamata MQSET (esadecimale)

```

STATUS:  ABOUT TO EXECUTE COMMAND
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 ('.....')
001: ARG 001 ('.....')
001: ARG 002 ('.....e..')
001: ARG 003 ('.....')
001: ARG 004 ('.....e..')
001: ARG 005 ('.....')
001: ARG 006 ('.....')
001: ARG 007 ('.....')
001: ARG 008 ('.....')
001: ARG 009 ('.....-')

```

Figura 34. Output CEDF di esempio su una voce in una chiamata MQSET (carattere)

```

STATUS:  COMMAND EXECUTION COMPLETE
CALL TO RESOURCE MANAGER MQM
001: ARG 000 (' .....')
001: ARG 001 (' .....')
001: ARG 002 (' .....e..')
001: ARG 003 (' .....')
001: ARG 004 (' .....e..')
001: ARG 005 (' .....')
001: ARG 006 (' .....')
001: ARG 007 (' .....')
001: ARG 008 (' .....')
001: ARG 009 (' .....-')

```

Figura 35. Output CEDF di esempio in uscita da una chiamata MQSET (carattere)



z/OS Codice di ritorno 00000461 per TCP/IP

Si è verificato un errore del canale e si riceve quanto segue: CSQX208E TRPTYPE=TCP RC=00000461o CSQX208E TRPTYPE=TCP RC=00000461 reason=76650446.

Causa

Il codice di ritorno 10054 o RC 461 indica che la connessione viene reimpostata dal peer (ECONNRESET). Questo codice di ritorno è spesso il risultato di un problema nella rete TCP/IP. Ci sono vari motivi per cui TCP/IP invia una reimpostazione:

- Una terminazione di connessione non ordinata, come un riavvio della casella client, può causare una reimpostazione.
- Un'applicazione richiede una connessione a una porta e un indirizzo IP su cui nessun server è in ascolto.
- Un'applicazione chiude un socket con dati ancora nel buffer di ricezione dell'applicazione. La connessione viene reimpostata per permettere al partner remoto di sapere che i dati non sono stati consegnati.
- Qualsiasi dato che arriva per una connessione che è stata chiusa può causare una reimpostazione.
- Un'applicazione chiude un socket e imposta l'opzione socket linger su zero. Ciò notifica a TCP/IP che la connessione non deve restare.

Nota: IBM MQ non codifica il tempo di ritardo = 0, quindi IBM MQ non causa una reimpostazione.

- Un segmento TCP non valido arriva per una connessione. Ad esempio, una conferma errata o un numero di sequenza può causare una reimpostazione.
- Timeout della richiesta di connessione. TCP interrompe il tentativo di connettersi a una particolare porta e indirizzo IP e reimposta la connessione.
- Un firewall può ripristinare le connessioni se il pacchetto non aderisce alle regole e alle politiche del firewall. Ad esempio, una porta di origine o di destinazione o un indirizzo IP non corrisponde alla politica o alla regola del firewall.
- Il timer di ritrasmissione scade. TCP interrompe il tentativo di ritrasmettere un pacchetto e reimpostare la connessione.
- Un'unità hardware danneggiata può causare reimpostazioni.

Devi essere consapevole che l'effetto della tua configurazione a livelli più alti, ad esempio, l'iniziatore di canali che distribuisce la priorità è troppo bassa, potrebbe mostrarsi come una reimpostazione. Pertanto, è necessario considerare anche l'effetto della configurazione quando si tenta di determinare il motivo per cui si sta verificando una reimpostazione.

Diagnosi del problema

Utilizzare le tracce del [pacchetto TCP/IP](#) per determinare il motivo per cui si è verificata la reimpostazione.

Consultare [z/OS UNIX](#) per gli ultimi due byte del codice di errore trovato in CSQX208E .

Messaggi e codici di errore

È possibile utilizzare i seguenti messaggi e codici di errore per risolvere i problemi con le proprie applicazioni o componenti IBM MQ .

IBM MQ Messaggi AMQ

I messaggi di diagnostica IBM MQ (per piattaforme diverse da z/OS) sono elencati in questa sezione in ordine numerico, raggruppati in base alla parte di IBM MQ da cui hanno origine.

Nota: Se un messaggio è specifico di una singola piattaforma, ciò viene indicato dopo l'identificativo del messaggio. Sebbene alcuni messaggi siano elencati diverse volte, ogni istanza è correlata a una piattaforma differente. Se presente, viene elencata per prima la versione comune a un numero di piattaforme, seguita dalle versioni per le singole piattaforme. Accertarsi di aver letto la versione appropriata.

Per dettagli su questi messaggi, consultare IBM Documentation:

- [AMQ3xxx: Programmi di utilità e strumenti](#)
- [AMQ4xxx: Messaggi dell'interfaccia utente \(sistemi Windows e Linux \)](#)
- [AMQ5xxx: Servizi installabili](#)
- [AMQ6xxx: Servizi comuni](#)
- [AMQ7xxx: IBM MQ prodotto](#)
- [AMQ8xxx: Amministrazione](#)
- [AMQ9xxx: Remoto](#)

Lettura di un messaggio

Le seguenti informazioni vengono fornite per ogni messaggio:

ID messaggio

L'identificativo del messaggio è diviso in due parti:

1. I caratteri "AMQ", che identificano il messaggio come proveniente da IBM MQ
2. Un codice decimale a 4 cifre

Testo del messaggio

Un riepilogo del messaggio

Gravità

- 0: Informativo
- 10: Avvertenza
- 20: Errore
- 30: Errore
- 40: Grave
- 50: Terminazione

Spiegazione

Una spiegazione del messaggio che fornisce ulteriori informazioni.

Risposta

La risposta richiesta dall'utente. In alcuni casi, in particolare per i messaggi informativi, potrebbe essere "nessuno".

Variabili di messaggio

Alcuni messaggi visualizzano del testo o dei numeri che variano in base alle circostanze che danno origine al messaggio: sono noti come *variabili di messaggio*. Le variabili di messaggio sono indicate come <insert_1>, <insert_2> e così via.

In alcuni casi, un messaggio potrebbe presentare delle variabili nella spiegazione o nella risposta. Trovare i valori delle variabili di messaggio consultando il log degli errori. Il messaggio completo, compresi spiegazione e risposta, è lì registrato.

Concetti correlati

[“Messaggi IBM MQ for z/OS , codici di completamento e di errore” a pagina 253](#)

Utilizzare questo argomento per interpretare e comprendere i messaggi e i codici emessi da IBM MQ for z/OS.

Riferimenti correlati

[“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#)

Per ogni chiamata, un codice di completamento e un codice motivo vengono restituiti dal gestore code o da una routine di uscita, per indicare l'esito positivo o negativo della chiamata.

[“Codici di errore PCF” a pagina 1391](#)

I codici di errore potrebbero essere restituiti da un broker in risposta a un messaggio di comando in formato PCF, a seconda dei parametri utilizzati in tale messaggio.

[“Codici di ritorno TLS \(Transport Layer Security\)” a pagina 1462](#)

IBM MQ può utilizzare TLS con i vari protocolli di comunicazione. Utilizzare questo argomento per identificare i codici di errore che possono essere restituiti da TLS.

[“Eccezioni canale personalizzato WCF” a pagina 1467](#)

I messaggi di diagnostica sono elencati in questo argomento in ordine numerico, raggruppati in base alla parte del canale personalizzato WCF da cui hanno origine.

Messaggi AMQXR

AMQCO1001E

Il servizio MQXR ha rilevato inaspettatamente l'eccezione={0}(eccezione).

Spiegazione

Communications Manager ha rilevato un'eccezione e non è stato in grado di eseguire un'azione in risposta all'eccezione.

Azione utente

Esaminare e risolvere la causa dell'eccezione sottostante.

AMQCO1002E

Una chiave di selezione={0} è stata trovata in stato non previsto.

Spiegazione

È stata rilevata una chiave di selezione in uno stato non previsto.

Azione utente

Rivolgersi all'assistenza IBM.

AMQCO1003E

La connessione ={0}(Connessione) non dispone di dati sufficienti per soddisfare una richiesta get.

Spiegazione

L'applicazione ha provato a leggere una quantità di dati superiore a quella immediatamente disponibile. Una volta elaborate le informazioni disponibili, l'applicazione dovrebbe rilasciare il controllo ed attendere di essere richiamata nuovamente quando sono disponibili nuovi dati.

Azione utente

Modificare l'applicazione per gestire questa eccezione oppure utilizzare Connection.available() prima che venga richiamato il metodo get () per stabilire se get () avrà esito positivo.

AMQCO1004E

Errore di chiusura della connessione: {0}.

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la chiusura di una connessione. La sessione potrebbe non essere stata completata normalmente.

Azione utente

Verificare che la sessione sia stata completata normalmente.

AMQCO1005E

File del repository delle chiavi SSL non valido o non trovato per il canale "{1}". È stata generata la seguente eccezione: {0}

Spiegazione

Il file del repository chiavi SSL specificato per il canale non è valido.

Azione utente

Verificare la validità del file repository chiavi SSL specificato.

AMQCO1006I

Il canale "{0}" è stato arrestato.

Spiegazione

Il canale è stato arrestato. Non si verificheranno ulteriori comunicazioni con i client su questo canale.

Azione utente

Non è richiesta alcuna azione.

AMQCO1007E

La connessione "{0}" non ha inviato o ricevuto dati per "{1}" millisecondi ed è stata chiusa.

Spiegazione

L'applicazione ha impostato il timer di inattività sulla connessione a {1} millisecondi, ma non ha inviato o ricevuto alcun dato in questo periodo di tempo, quindi la connessione è stata chiusa.

Azione utente

Determinare il motivo per cui la connessione non ha inviato o ricevuto dati e, se necessario, impostare idleTimer su un valore maggiore.

AMQCO1008E

Si è verificato un errore di sincronizzazione SSL quando un client in "{1}" ha tentato di collegarsi al canale "{0}": {2}.

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'esecuzione di un handshake SSL con un'applicazione client. Ciò è spesso dovuto al fatto che il client presenta certificati che il servizio MQXR non considera attendibili.

Azione utente

Utilizzare le informazioni contenute nell'eccezione per diagnosticare e risolvere il problema.

AMQCO1009E

È stato specificato un nome di archivio chiavi non valido = "{1}".

Spiegazione

Il nome dell'archivio chiavi o la pass phrase specificati non sono validi.

Azione utente

Specificare una password e un nome file archivio chiavi validi.

AMQCO1010E

Si è verificata un'eccezione SSL quando un client in "{1}" ha tentato di connettersi al canale "{0}": {2}.

Spiegazione

Si è verificato un errore quando è stata eseguita un'operazione SSL con un'applicazione client.

Azione utente

Utilizzare le informazioni contenute nell'eccezione per diagnosticare e risolvere il problema.

AMQCO2001E

Si è verificato un errore (probe: {0}) ed è stato scritto un file FDC (Failure Data Capture).

Spiegazione

È stato rilevato un problema ed è stato scritto un file FDC come aiuto per la diagnostica.

Azione utente

Consultare il file FDC e tentare di risolvere il problema. Se non è possibile risolvere il problema, rivolgersi all'assistenza IBM.

AMQCO2002I

La traccia è disabilitata.

Spiegazione

La traccia del servizio MQXR (utilizzato per diagnosticare problemi) non è attualmente in esecuzione.

Azione utente

Non è richiesta alcuna azione.

AMQCO2003I

La traccia è abilitata.

Spiegazione

La traccia del servizio MQXR (utilizzato per diagnosticare i problemi) è attualmente in esecuzione.

Azione utente

Non è richiesta alcuna azione.

AMQCO2004I

"{0}" istanze del messaggio "{1}" sono state eliminate.

Spiegazione

Il numero {0} dell'identificativo del messaggio "{1}" è stato eliminato dal log da quando è stato scritto l'ultimo messaggio con questo identificativo.

Azione utente

Non è richiesta alcuna azione aggiuntiva oltre a quella per il messaggio eliminato.

AMQCO9999E

{0}

Spiegazione

Se il messaggio non fornisce informazioni sufficienti, consultare i messaggi precedenti per ulteriore assistenza.

Azione utente

Consultare i messaggi precedenti per ulteriori informazioni.

AMQHT1001E

text={0}(String) non valido trovato in una richiesta o risposta HTTP.

Spiegazione

Una richiesta o una risposta HTTP conteneva dati non previsti non descritti in "https://www.w3.org/pub/WWW/Protocols/".

Azione utente

Verificare che il creatore o l'origine della richiesta o della risposta HTTP stia producendo richieste o risposte valide.

AMQHT1002E

Il testo dell'intestazione HTTP ={0}(String) non era valido.

Spiegazione

Una risposta o una richiesta HTTP conteneva testo non previsto.

Azione utente

Verificare che il creatore o l'origine della richiesta o della risposta HTTP stia producendo richieste o risposte valide.

AMQHT1003E

Testo non valido nella posizione ={0} nella stringa={1}(Stringa).

Spiegazione

Una stringa JSON (Java Script Object Notation) conteneva dati non previsti non descritti in "http://www.json.org/".

Azione utente

Verificare che il mittente o il JSON producano dati validi.

AMQHT2001E

WebSocket Chiudi, codice di stato= {0}

Spiegazione

Il websocket è stato chiuso dall'estremità remota.

Azione utente

Esaminare il codice di stato WebSocket e determinare il motivo per cui WebSocket è stato chiuso, se ciò non era previsto.

AMQHT9999E

{0}

Spiegazione

Se il messaggio non fornisce informazioni sufficienti, consultare i messaggi precedenti per ulteriore assistenza.

Azione utente

Consultare i messaggi precedenti per ulteriori informazioni.

AMQXR0001I

Client {0} disconnesso in modo normale.

Spiegazione

È stato ricevuto ed elaborato un flusso di disconnessione MQTT.

Azione utente

Nessuna.

AMQXR0002E

È stato generato un throwable {1} sul canale {2} quando il servizio MQXR ha ricevuto un messaggio da un client MQTT {0}.

Spiegazione

Sono stati ricevuti dati non corretti da una connessione di rete e non è stato possibile elaborarli, la connessione è stata chiusa dal server.

Azione utente

Determinare il motivo per cui il client ha inviato i dati non interpretabili.

AMQXR0003I

MQXR JAAS {0}: {1}.

Spiegazione

Il callback JAAS nel servizio MQXR ha richiesto che il messaggio venga visualizzato dall'utente.

Azione utente

Determinare la causa del problema di sicurezza descritto nel testo del messaggio inviato da JAAS.

AMQXR0004E

Il verbo MQSeries={0}(Stringa) ha restituito cc={1}(int) {2} rc={3}(int) {4}.

Spiegazione

Un verbo WebSphere MQ ha restituito un codice di completamento (cc) e motivo (ct) non previsto.

Azione utente

Esaminare il codice motivo (cr) per determinare la causa dell'errore.

AMQXR0005I

Esecuzione di {0} versione {1}.

Spiegazione

Il comando è in esecuzione.

Azione utente

Nessuna.

AMQXR0006E

Argomento non valido {0} Utilizzo: runMQXRService -m <queueManagerName> -d <Qmgr Data Directory> -g <MQ Global Data directory>

Spiegazione

Gli argomenti del comando runMQXRService non sono corretti.

Azione utente

Correggere il comando.

AMQXR0007E

Argomento non valido {0} Sintassi: endMQXRService -m <queueManagerName> -d <Qmgr Data Directory> -g <MQ Global Data directory>

Spiegazione

Gli argomenti del comando endMQXRService non sono corretti.

Azione utente

Correggere il comando.

AMQXR0008E

Eccezione durante l'avvio del servizio MQXR: {0}

Spiegazione

Il servizio MQXR è stato avviato ma ha rilevato un problema. Gli errori precedenti o gli FDC forniranno ulteriori dettagli.

Azione utente

Utilizzare gli errori precedenti o gli FDC per diagnosticare e risolvere il problema, quindi riavviare il servizio MQXR.

AMQXR0009E

Eccezione durante la chiusura del servizio MQXR: {0}

Spiegazione

Il servizio MQXR era in fase di chiusura, ma è stato rilevato un problema. Gli errori precedenti o gli FDC forniranno ulteriori dettagli.

Azione utente

Utilizzare gli errori precedenti o gli FDC per diagnosticare e risolvere il problema.

AMQXR0010E

Un ClientIdentifier {0} non valido è stato ricevuto da "{1}" in un pacchetto MQTT CONNECT sul canale {2}.

Spiegazione

Il servizio MQXR ha ricevuto un identificativo client non valido in quanto contiene un numero insufficiente o eccessivo di caratteri oppure caratteri non consentiti in un nome di gestore code.

Azione utente

Modificare l'identificativo client in modo che contenga caratteri validi.

AMQXR0011E

Si è verificato un errore durante una pubblicazione sull'argomento "{3}" da ClientIdentifier "{0}" UserName "{1}" sul canale "{2}". È stato ricevuto un codice motivo di "{5}" "{6}" durante un'operazione "{4}".

Spiegazione

La pubblicazione dal client non è stata completata.

Azione utente

Utilizzando il codice causa, diagnosticare il problema, modificare la configurazione (del client o del server come appropriato) e ripetere la pubblicazione.

AMQXR0012E

Si è verificato un errore durante la sottoscrizione agli argomenti "{3}" per ClientIdentifier "{0}" userNamer "{1}" sul canale "{2}". È stato ricevuto un codice motivo di "{5}" "{6}" durante un'operazione "{4}".

Spiegazione

La sottoscrizione dal client non è stata completata.

Azione utente

Utilizzando il codice causa, diagnosticare il problema, modificare la configurazione (del client o del server come appropriato), quindi riconnettere il client e ripetere la sottoscrizione.

AMQXR0013E

Errore durante l'avvio del canale '{0}' (sull 'host: '{1}' e porta '{2}'). L'eccezione era '{3}'.

Spiegazione

Il servizio non è riuscito ad essere in ascolto delle connessioni sulla porta specificata

Azione utente

Utilizzare l'eccezione per diagnosticare e correggere il problema quindi riavviare il canale influenzato.

AMQXR0014E

Errore durante l'avvio del canale '{0}'. Per ulteriori dettagli, consultare gli errori precedenti o gli FDC.

Spiegazione

Il servizio non è riuscito ad essere in ascolto delle connessioni sulla porta specificata a causa di problemi riportati in precedenti errori o file FDC.

Azione utente

Utilizzare i precedenti errori o file FDC per diagnosticare e correggere il problema quindi riavviare il canale influenzato.

AMQXR0015I

Servizio MQXR avviato correttamente ({0} canali in esecuzione, {1} canali arrestati)

Spiegazione

Il servizio MQXR ha completato l'elaborazione che avviene all'avvio

Azione utente

Non è richiesta alcuna azione.

AMQXR0016I

Il canale '{0}' è stato avviato

Spiegazione

Questo canale ora è disponibile per le connessioni client

Azione utente

Nessuna azione richiesta

AMQXR0017I

Un nuovo canale (denominato '{0}') è stato creato

Spiegazione

In risposta a una richiesta da un utente, è stato creato un nuovo canale

Azione utente

Nessuna azione richiesta

AMQXR0018I

Il canale '{0}' è stato modificato

Spiegazione

In risposta a una richiesta da un utente, alcune impostazioni sul canale sono state modificate. Alcune impostazioni non saranno effettive finché non viene riavviato il canale.

Azione utente

Nessuna azione richiesta

AMQXR0019I

Il canale '{0}' è stato eliminato

Spiegazione

In risposta a una richiesta da un utente, è stato eliminato un nuovo canale

Azione utente

Nessuna azione richiesta

AMQXR0020I

Il canale "{0}" è stato eliminato

Spiegazione

I client sono stati disconnessi da questo canale e lo stato a loro associato è stato rimosso

Azione utente

Nessuna azione richiesta

AMQXR0021W

Il client "{0}" all'indirizzo di rete "{1}" è stato disconnesso in modo anomalo con l'eccezione "{2}".

Spiegazione

Un client MQTT è stato disconnesso dalla rete per il motivo indicato nell'eccezione.

Azione utente

Esaminare la causa dell'eccezione per determinare se è richiesta un'azione.

AMQXR0022I

Client "{0}" precedentemente connesso all'indirizzo di rete "{1}" ora connesso a "{2}".

Spiegazione

È stata effettuata una nuova connessione per il client sostituendo quella esistente.

Azione utente

Nessuna, se era intenzionale.

AMQXR0023I

Versione del protocollo MQTT non supportata sul canale {1}. È stata generata l'eccezione {0}.

Spiegazione

Un client MQTT ha tentato di connettersi utilizzando una versione di protocollo non supportata. La connessione è stata chiusa dal server.

Azione utente

Riconfigurare il client per utilizzare una versione di protocollo supportata.

AMQXR0024I

Un daemon Telemetry per i dispositivi ha tentato di connettersi utilizzando il proprio protocollo privato sul canale {1}. È stata generata l'eccezione {0}.

Spiegazione

Il daemon Telemetry per i dispositivi dispone di un protocollo privato per la comunicazione. Questo protocollo non è supportato e la connessione è stata chiusa dal server.

Azione utente

Nessuna azione utente richiesta. Il daemon deve riconnettersi con un protocollo supportato. Per rimuovere questo messaggio, riconfigurare il daemon di telemetria per i dispositivi in modo da non utilizzare il protocollo privato per questa connessione.

AMQXR0030W

Messaggio Will non valido da ClientIdentifier '{0}'

Spiegazione

Il messaggio Will nel pacchetto Connect ha un formato non valido. La connessione client è stata chiusa dal server.

Azione utente

Controllare l'applicazione client e accertarsi che il messaggio Will abbia un nome argomento con una lunghezza diversa da zero e un Qos valido.

AMQXR1001E

Messaggio MQTTV3Exception={0}(Stringa).

Spiegazione

È stata rilevata un'istanza di com.ibm.mqttv3.internal.MQTTException.

Azione utente

Rivolgersi all'assistenza IBM.

AMQXR1002E

Messaggio MQTTV5Exception={0}(Stringa).

Spiegazione

È stata rilevata un'istanza di com.ibm.mqtt.encoding.internal.MQTTException.

Azione utente

Rivolgersi all'assistenza IBM.

AMQXR1003E

È stato ricevuto un tipo di messaggio non valido={0}(byte).

Spiegazione

È stato ricevuto un tipo di messaggio MQTT non valido. La connessione è stata interrotta.

Azione utente

Il client connesso al servizio MQXR sta inviando messaggi MQTT non validi. \ Individuare il client connesso al servizio MQXR ed i dati inviati. Rivolgersi al provider del codice del client. Se si utilizza un client fornito nell'installazione di WebSphere MQ , \ contattare il centro di supporto IBM .

AMQXR1004E

È stata ricevuta una versione del messaggio non valida={0}(byte) subVersion={1}(byte).

Spiegazione

È stata ricevuta una versione di messaggio MQTT non valida. La connessione è stata interrotta.

Azione utente

Il client connesso al servizio MQXR sta inviando messaggi MQTT non validi. Individuare il client connesso al servizio MQXR ed i dati inviati. Rivolgersi al provider del codice del client. Se si sta utilizzando un client fornito nell'installazione WebSphere MQ, rivolgersi al centro di supporto IBM.

AMQXR1005E

È stato ricevuto un messaggio non valido ={0}(esadecimale).

Spiegazione

È stato ricevuto un messaggio MQTT non valido. La connessione è stata interrotta.

Azione utente

Il client connesso al servizio MQXR sta inviando messaggi MQTT non validi. Individuare il client connesso al servizio MQXR ed i dati inviati. Rivolgersi al provider del codice del client. Se si sta utilizzando un client fornito nell'installazione WebSphere MQ, rivolgersi al centro di supporto IBM.

AMQXR1006E

È stato ricevuto un messaggio MQTT con una lunghezza MultiBytenon valida ={0}(long).

Spiegazione

È stato ricevuto un messaggio MQTT non valido con lunghezza multi-byte non valida. La connessione è stata interrotta.

Azione utente

L'applicazione client MQTT potrebbe aver inviato dati non corretti, che sono stati interpretati come di lunghezza errata. Controllare l'applicazione client MQTT e verificare che stia inviando dati corretti. Rivolgersi al provider del codice del client. Se si sta utilizzando un client fornito nell'installazione WebSphere MQ, rivolgersi al centro di supporto IBM.

AMQXR1007E

È stato trovato un tipo di attributo non valido={0}(int).

Spiegazione

È stato rilevato un attributo MQTT non valido; l'elaborazione del messaggio viene annullata e la connessione viene chiusa.

Azione utente

Raccogliere la diagnostica e contattare il centro di supporto IBM .

AMQXR1008E

È stato rilevato un messaggio associato non valido a causa di {0}(Stringa).

Spiegazione

È stato rilevato un messaggio associato non valido, che non può essere elaborato.

Azione utente

Determinare la provenienza del messaggio e correggere i messaggi in modo tale che non siano associati o che siano creati con il formato corretto.

AMQXR1009E

È stato rilevato un messaggio WebSocket non valido a causa di {0}(String).

Spiegazione

È stato rilevato un messaggio WebSocket non valido, che non può essere elaborato.

Azione utente

Determinare la provenienza del messaggio e correggere i messaggi in modo tale che abbiano un formato corretto.

AMQXR1010E

È stato ricevuto un messaggio non valido qos={0}(int).

Spiegazione

È stato ricevuto un messaggio qos MQTT non valido.

Azione utente

Il client connesso al servizio MQXR sta inviando messaggi MQTT non validi. Individuare il client connesso al servizio MQXR ed i dati inviati. Rivolgersi al provider del codice del client. Se si sta utilizzando un client fornito nell'installazione WebSphere MQ, rivolgersi al centro di supporto IBM.

AMQXR2001E

Il comando per l'arresto del servizio MQXR ha avuto esito negativo durante la connessione al gestore code {0}. Eccezione: {1}

Spiegazione

Il livello amministrativo non è stato in grado di effettuare la connessione al gestore code.

Azione utente

Se il gestore code non è più in esecuzione, non è richiesta alcuna azione. Se il gestore code è ancora in esecuzione, individuare il motivo per cui il livello amministrativo non è in grado di eseguire la connessione.

AMQXR2002E

Il comando per l'arresto del servizio MQXR ha avuto esito negativo durante l'apertura della coda {0}. Eccezione: {1}

Spiegazione

Il livello amministrativo non è stato in grado di aprire la coda richiesta per l'invio di una richiesta di arresto del servizio MQXR.

Azione utente

Determinare il motivo per cui non è stato possibile aprire la coda e provare nuovamente ad arrestare il servizio.

AMQXR2003E

Il comando per l'arresto del servizio MQXR ha avuto esito negativo: operazione non riuscita: {0} Eccezione ({1}): {2}

Spiegazione

Il livello amministrativo non è stato in grado di inviare o ricevere un messaggio richiesto per l'arresto del servizio MQXR.

Azione utente

Correggere l'errore e provare nuovamente ad arrestare il servizio.

AMQXR2004E

Si è verificato un errore durante l'arresto del servizio MQXR. Codice di completamento: {0} Motivo: {1}

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la chiusura del servizio MQXR.

Azione utente

Utilizzare il codice motivo per diagnosticare il problema.

AMQXR2005E

Si è verificato un errore durante il rilascio delle risorse del gestore code. Oggetto: {0} Eccezione: {1}

Spiegazione

Durante la ripulitura delle risorse, il comando EndMQXRService ha rilevato un problema transitorio.

Azione utente

Nessuna.

AMQXR2010E

Il servizio MQXR non è stato in grado di accedere al file: {0}. Eccezione: {1}

Spiegazione

Il file non è valido, il formato non è valido o le autorizzazioni non sono corrette.

Azione utente

Controllare le autorizzazioni del file e verificare che il file sia valido.

AMQXR2011I

Proprietà {0} valore {1}

Spiegazione

Il comando runMQXRService ha letto una proprietà con il valore assegnato.

Azione utente

Nessuna.

AMQXR2012E

Chiave proprietà non valida={0} valore={1}

Spiegazione

Il comando runMQXRService ha letto un file delle proprietà non corretto.

Azione utente

Esaminare la proprietà errata, correggerla ed immettere nuovamente il comando.

AMQXR2014E

Impossibile rinominare {0} in {1}

Spiegazione

Impossibile rinominare il file

Azione utente

Esaminare le autorizzazioni nella directory e nel file di destinazione e modificarle, se necessario.

AMQXR2013E

Sono stati specificati metodi di autenticazione duplicati per il canale={0}, precedente={1}
duplicato={2}

Spiegazione

Il comando runMQXRService ha letto un file delle proprietà che specifica due metodi di autenticazione, ma è consentito un solo metodo.

Azione utente

Esaminare il file delle proprietà ed individuare la definizione del canale indicato. Correggere il file in modo da specificare un singolo metodo di autenticazione e riavviare il canale.

AMQXR2014E

La seguente eccezione è stata generata durante l'avvio di un canale MQXR, channelName = "{0}": {1}

Spiegazione

Un canale MQXR era in fase di avvio, ma è stato rilevato un problema. Gli errori precedenti o gli FDC forniranno ulteriori dettagli.

Azione utente

Utilizzare errori o FDC precedenti per diagnosticare e risolvere il problema, quindi riavviare il canale MQXR.

AMQXR2015E

La seguente eccezione è stata generata durante l'arresto di un canale MQXR, channelName = "{0}":
{1}

Spiegazione

Un canale MQXR era in fase di arresto, ma è stato rilevato un problema. Gli errori precedenti o gli FDC forniranno ulteriori dettagli.

Azione utente

Utilizzare errori o FDC precedenti per diagnosticare e risolvere il problema, quindi riavviare il canale MQXR.

AMQXR2020E

Il cliente {0} ha tentato di annullare la sottoscrizione all'argomento "{1}" a cui non è iscritto.

Spiegazione

Un client MQTT ha tentato di annullare la sottoscrizione da un argomento al quale non ha effettuato la sottoscrizione.

Azione utente

Controllare che la logica dell'applicazione sia corretta e ricercare gli errori precedenti che potrebbero essere la causa dello stato incoerente dell'applicazione.

AMQXR2021E

Il client {0} ha tentato di annullare la sottoscrizione dalla coda "{1}" a cui non è iscritto.

Spiegazione

Un client MQTT ha tentato di annullare la sottoscrizione da una coda alla quale non ha effettuato la sottoscrizione.

Azione utente

Controllare che la logica dell'applicazione sia corretta e ricercare gli errori precedenti che potrebbero essere la causa dello stato incoerente dell'applicazione.

AMQXR2050E

Impossibile caricare la configurazione JAAS: {0}. Si è verificata la seguente eccezione {1}

Spiegazione

La configurazione JAAS ha tentato di autenticare un utente su una connessione non in grado di caricare

Azione utente

Controllare che la configurazione JAAS selezionata dal canale esista nel file jaas.config e sia valida.

AMQXR2051E

Login non riuscito per identificativo client {0} con eccezione {1}.

Spiegazione

Il login JAAS non è riuscito con l'eccezione visualizzata.

Azione utente

Verificare che nome utente e password inviati dal client siano corretti.

AMQXR2053E

Errore in una factory di traccia. Si è verificata la seguente eccezione {1}

Spiegazione

Si è verificato un problema durante l'avvio o l'arresto della traccia.

Azione utente

Utilizzare l'eccezione per diagnosticare e correggere il problema, quindi riavviare la traccia.

AMQXR9999E

{0}

Spiegazione

Se il messaggio non fornisce informazioni sufficienti, consultare i messaggi precedenti per ulteriore assistenza.

Azione utente

Consultare i messaggi precedenti per ulteriori informazioni.

Messaggi IBM MQ for z/OS , codici di completamento e di errore

Utilizzare questo argomento per interpretare e comprendere i messaggi e i codici emessi da IBM MQ for z/OS.

Le informazioni contenute in questo argomento possono essere utilizzate per comprendere un messaggio o un codice prodotto dal prodotto IBM MQ for z/OS . L'argomento è suddiviso nelle seguenti parti:

“Messaggi per IBM MQ for z/OS” a pagina 255

Descrive tutti i messaggi IBM MQ in ordine alfanumerico.

Tutti gli identificativi dei messaggi IBM MQ sono lunghi otto caratteri. I primi tre caratteri sono sempre CSQ. Se si riceve un messaggio con un prefisso diverso, individuare il prodotto che ha emesso il messaggio. Consultare [“Messaggi da altri prodotti” a pagina 1179](#).

Il quarto carattere è l'identificativo del componente; identifica il componente di IBM MQ che ha emesso il messaggio. Questi sono mostrati in [“Identificativi componente IBM MQ” a pagina 1158](#). I caratteri dal quinto al settimo rappresentano l'identificatore numerico, che è univoco all'interno del componente. L'ultimo carattere è il codice del tipo di messaggio; ciò indica il tipo di risposta richiesto dal messaggio. La [Tabella 3 a pagina 253](#) mostra i quattro codici tipo utilizzati da IBM MQ for z/OS.

Tabella 3. Codici del tipo di messaggio		
Codice tipo	Tipo di risposta	Risposta richiesta
A	Azione immediata	L'azione dell'operatore di sistema è richiesta immediatamente. L'attività associata non continua fino a quando non viene eseguita l'azione richiesta.
D	Decisione immediata	La decisione o l'azione dell'operatore di sistema è richiesta immediatamente. All'operatore viene richiesto di selezionare da opzioni specifiche, come retry o cancel . L'attività associata non continua fino a quando non viene presa la decisione o l'azione richiesta.
E	Azione finale	L'azione dell'operatore di sistema verrà richiesta; tuttavia, l'attività associata continua indipendentemente dall'azione dell'operatore di sistema.
I	Solo informazioni	Non è richiesta alcuna azione dell'operatore. Tuttavia, alcuni messaggi potrebbero essere significativi - per ulteriori informazioni, consultare Monitoraggio messaggi della console .

Nei messaggi emessi dal gestore code stesso e dal programma di spostamento, l'identificativo del messaggio è normalmente seguito dal CPF (*command prefix*); ciò indica quale gestore code IBM MQ ha emesso il messaggio. Questi messaggi hanno prefissi che avviano CSQE, CSQH, CSQI, CSQM, CSQN, CSQP, CSQR, CSQV, CSQX, CSQY, CSQ2, CSQ3, CSQ5e CSQ9; alcuni messaggi con prefissi CSQJ e CSQW hanno anche CPF. In alcuni casi eccezionali, il CPF potrebbe risultare vuoto.

I messaggi da CSQC (CICSrelative components) mostrano l'ID applicazione CICS o l'ID transazione, se applicabile.

I messaggi di altri componenti, ovvero i messaggi con prefissi CSQO, CSQQ, CSQU e CSQ1 (e alcuni con prefissi CSQJ e CSQW) non hanno alcun indicatore.

“IBM MQ for z/OS codici” a pagina 956

Descrive tutti i codici di interruzione IBM MQ e i codici di errore di terminazione del sottosistema, in ordine alfanumerico.

I codici sono lunghi quattro byte. Il primo byte è sempre 00; questo è il byte di ordine superiore. Il secondo byte è l'identificativo esadecimale (ID esadecimale) del componente IBM MQ . Questi sono

mostrati in [“Identificativi componente IBM MQ” a pagina 1158](#). Gli ultimi due byte sono l'identificativo numerico, che è univoco all'interno del componente.

[“Codici di interruzione dell'adattatore IBM MQ CICS” a pagina 1153 e “Codici di interruzione bridge IBM MQ CICS” a pagina 1154](#)

Descrivere i codici di interruzione CICS emessi dall'adattatore IBM MQ CICS e IBM MQ CICS bridge.

A corredo di ciascun messaggio e codice sono riportate le seguenti informazioni, se applicabili:

Spiegazione:

Questa sezione indica cosa significa il messaggio o il codice, perché si è verificato e cosa lo ha causato.

Gravità:

I valori di severità hanno i seguenti significati:

0

Messaggio informativo. Non si è verificato alcun errore.

4

Messaggio di avvertenza. È stata rilevata una condizione di cui l'utente deve essere a conoscenza. L'utente potrebbe dover intraprendere ulteriori azioni.

8

Un messaggio di errore. È stato rilevato un errore e non è stato possibile continuare l'elaborazione.

12

Un messaggio di errore grave. È stato rilevato un errore grave e non è stato possibile continuare l'elaborazione.

Azione di sistema:

Questa parte indica ciò che sta accadendo come risultato della condizione che causa il messaggio o il codice. Se queste informazioni non vengono visualizzate, non viene eseguita alcuna azione di sistema.

Risposta utente:

Se è necessaria una risposta da parte dell'utente, questa sezione indica quali sono le risposte appropriate e qual è il relativo effetto. Se queste informazioni non vengono visualizzate, non è richiesta alcuna risposta dell'utente.

Risposta dell'operatore:

Se è necessaria una risposta dell'operatore, questa sezione indica quali sono le risposte appropriate e qual è il relativo effetto. Se queste informazioni non vengono visualizzate, non è necessaria alcuna risposta dell'operatore.

Risposta del programmatore di sistema:

Se è richiesta una risposta da parte del programmatore di sistema, questa parte indica quali sono le risposte appropriate e qual è il loro effetto. Se queste informazioni non vengono visualizzate, non è richiesta alcuna risposta del programmatore di sistema.

Risposta programmatore:

Se è necessaria una risposta del programmatore, questa parte indica quali sono le risposte appropriate e qual è il relativo effetto. Se queste informazioni non vengono visualizzate, non è richiesta alcuna risposta del programmatore.

Determinazione del problema:

Questa sezione elenca le azioni che possono essere eseguite per ottenere dati adeguati per il personale di assistenza per diagnosticare la causa dell'errore. Se queste informazioni non vengono mostrate, non è richiesta alcuna determinazione dei problemi.

Riferimenti correlati

[“IBM MQ Messaggi AMQ” a pagina 241](#)

I messaggi di diagnostica IBM MQ (per piattaforme diverse da z/OS) sono elencati in questa sezione in ordine numerico, raggruppati in base alla parte di IBM MQ da cui hanno origine.

[“Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159](#)

I protocolli di comunicazioni utilizzati da IBM MQ for z/OS possono emettere i propri codici di ritorno. Utilizzare queste tabelle per identificare i codici di ritorno utilizzati da ciascun protocollo.

[“Codici di messaggi di accodamento distribuiti” a pagina 1176](#)

L'accodamento distribuito è uno dei componenti di IBM MQ for z/OS. Utilizzare questo argomento per interpretare i codici di messaggio emessi dal componente di accodamento distribuito.

[“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#)

Per ogni chiamata, un codice di completamento e un codice motivo vengono restituiti dal gestore code o da una routine di uscita, per indicare l'esito positivo o negativo della chiamata.

[“Codici di errore PCF” a pagina 1391](#)

I codici di errore potrebbero essere restituiti da un broker in risposta a un messaggio di comando in formato PCF, a seconda dei parametri utilizzati in tale messaggio.

[“Codici di ritorno TLS \(Transport Layer Security\)” a pagina 1462](#)

IBM MQ può utilizzare TLS con i vari protocolli di comunicazione. Utilizzare questo argomento per identificare i codici di errore che possono essere restituiti da TLS.

[“Codici di ritorno SSL \(Secure Sockets Layer\) e TLS \(Transport Layer Security\) per z/OS” a pagina 1172](#)

IBM MQ for z/OS può utilizzare SSL (Secure Sockets Layer) con i diversi protocolli di comunicazione. Utilizzare questo argomento per identificare i codici di errore che possono essere restituiti da SSL.

[“Eccezioni canale personalizzato WCF” a pagina 1467](#)

I messaggi di diagnostica sono elencati in questo argomento in ordine numerico, raggruppati in base alla parte del canale personalizzato WCF da cui hanno origine.

Messaggi per IBM MQ for z/OS

Ogni componente di IBM MQ for z/OS può emettere messaggi e ogni componente utilizza un prefisso univoco di quattro caratteri per i suoi messaggi. Utilizzare questo argomento per identificare e interpretare i messaggi per componenti IBM MQ for z/OS .

Sono descritti i seguenti tipi di messaggio:

Messaggi dell'adattatore batch (CSQB ...)

CSQB001E

I programmi dell'ambiente di linguaggio in esecuzione in z/OS batch o USS devono utilizzare l'interfaccia DLL per WebSphere MQ

Gravità

4

Spiegazione

I programmi applicativi che utilizzano servizi IBM MQ e Language Environment da z/OS Batch o Unix System Services devono utilizzare l'interfaccia DLL per IBM MQ. Questo messaggio viene emesso una volta per connessione. Il programma che ha causato l'emissione di questo messaggio sta utilizzando l'interfaccia stub per IBM MQ.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. La funzione Consume asincrono di IBM WebSphere MQ non è supportato quando si utilizza l'interfaccia stub non DLL per IBM WebSphere MQ.

Messaggi bridge e adattatore CICS (CSQC ...)

Quando si utilizza il codice CICS per l'adattatore e il bridge per CICS TS 3.2 e versioni successive, i messaggi hanno il prefisso DFHM00 invece di un prefisso CSQC . Consultare la sezione [Messaggi DFHM0nnnn](#) della documentazione CICS per questi messaggi.

CSQC100D

cics-applid csect - name Impossibile richiamare i dati da un comando START. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2*

Gravità

8

Spiegazione

CKTI ha tentato di recuperare i dati da un comando START di CICS , ma il richiamo ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

CKTI termina.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Utilizzare i dati contenuti in questi campi per risolvere il problema e riprovare.

CSQC101D

cics-applid csect - name Impossibile aprire la coda di iniziazione. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

CKTI ha tentato di aprire una coda di iniziazione, ma il tentativo ha avuto esito negativo (ad esempio, perché la coda non era definita). *mqcc* e *mqrc* forniscono la causa del problema.

Azione di sistema

CKTI termina.

CSQC102D

cics-applid csect - name Non è possibile avviare la transazione CICS tran-id. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2*

Gravità

8

Spiegazione

È stato richiamato un messaggio trigger dalla coda di avvio che definisce una transazione CICS da avviare. Tuttavia, la transazione non può essere avviata (ad esempio, non può essere trovata).

Azione di sistema

Il messaggio trigger viene inviato alla coda di messaggi non recapitabili. CKTI elabora il messaggio successivo.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Determinare la causa del problema e riavviare la transazione.

CSQC103E

cics-applid csect - name CKTI ha letto un messaggio trigger con un MQTM -StrucId non corretto di *struc-id*

Gravità

4

Spiegazione

È stato richiamato un messaggio di trigger, ma l'identificativo della struttura del messaggio non è MQTM_STRUC_ID e quindi non è compatibile con questa versione di CSQCTASK.

Azione di sistema

Il messaggio trigger viene inviato alla coda di messaggi non recapitabili. CKTI elabora il messaggio successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare l'intestazione del messaggio nella coda di messaggi non instradabili. Questo ti dirà da dove proviene il messaggio del trigger. Correggere il processo che ha creato il messaggio trigger.

CSQC104E

cics-applid csect - name CKTI non supporta la versione *version - id*

Gravità

4

Spiegazione

È stato richiamato un messaggio trigger, ma l'identificativo della versione in MQTM non è la versione 1 e quindi non è compatibile con questa versione di CSQCTASK.

Azione di sistema

Il messaggio trigger viene inviato alla coda di messaggi non recapitabili. CKTI elabora il messaggio successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare l'intestazione del messaggio nella coda di messaggi non instradabili. Questo ti dirà da dove proviene il messaggio del trigger. Correggere il processo che ha creato il messaggio trigger.

CSQC105E

cics-applid csect - name CKTI non può avviare un tipo di processo *process - type*

Gravità

4

Spiegazione

È stato richiamato un messaggio trigger, ma il tipo di processo in MQTM non è CICSe quindi non può essere elaborato da questa versione di CSQCTASK.

Azione di sistema

Il messaggio trigger viene inviato alla coda di messaggi non recapitabili. CKTI elabora il messaggio successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare l'intestazione del messaggio nella coda di messaggi non instradabili. Questo ti dirà da dove proviene il messaggio del trigger. Correggere il processo che ha creato il messaggio trigger.

CSQC106D

cics-applid csect - name Errore MQGET. CKTI verrà terminato. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere una chiamata MQGET sulla coda di avvio non è riuscito.

Azione di sistema

CKTI termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare la causa del problema e utilizzare CKQC per riavviare CKTI.

CSQC107I

cics-applid csect - name È stata ricevuta una richiesta di terminare CKTI. CKTI terminato

Gravità

0

Spiegazione

Una richiesta di arresto di CKTI è stata inviata dall'adapter IBM MQ CICS . Questo è un normale completamento di CKTI.

Azione di sistema

CKTI termina.

CSQC108D

cics-applid csect - name Richiamo non previsto. CKTI terminato

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di avviare CKTI, ma non da CKCN o CKSQ. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

CKTI termina.

CSQC109D

cics-applid nome - csect MQCLOSE non riuscito. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di chiudere una coda, ma la chiamata MQCLOSE non è riuscita. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQC110I, che indica il nome della coda.

Azione di sistema

Una chiusura implicita della coda avverrà al termine della transazione.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare la causa del problema.

CSQC110I

cics - applid csect - name Nome coda = *q - name*

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso per indicare la coda in errore se un'operazione su una coda (ad esempio, un MQOPEN) ha esito negativo. I messaggi di accompagnamento indicano la causa del problema.

CSQC111D

cics - applid csect - name CKTI ha letto un messaggio trigger con una lunghezza non corretta

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso se la transazione CKTI riceve un messaggio trigger che non corrisponde al blocco di controllo MQTM.

Azione di sistema

Il messaggio viene inviato alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio nella coda di messaggi non recapitabili per determinare il perché non corrisponde a MQTM.

CSQC112A

cics-applid csect - name Errore MQOPEN. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata **MQOPEN** non è stata in grado di aprire una coda. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQC110I che indica il nome della coda.

Azione di sistema

CKTI termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare la causa del problema.

CSQC113I

cics-applid nome - csect Questo messaggio non può essere elaborato

Gravità

0

Spiegazione

Quando un tentativo di elaborare un messaggio utilizzando una chiamata API IBM MQ ha avuto esito negativo, è stato effettuato un tentativo di inserire il messaggio nella coda di messaggi non recapitabili. Anche questo non è riuscito e l' *id messaggio* è stato inviato alla console di sistema.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi precedenti che spiegano perché la coda di messaggi non recapitabili non era disponibile (se non è stata definita una coda di messaggi non recapitabili, non verranno emessi altri messaggi relativi al problema).

CSQC114A

cics-applid csect - name MQINQ non riuscito. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di utilizzare la chiamata MQINQ per richiedere informazioni sugli attributi di una coda non è riuscito. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQC110I che indica il nome della coda.

Azione di sistema

CKTI termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare il motivo per cui non è stato possibile eseguire una chiamata MQINQ sulla coda.

CSQC116A

cics - applid csect - name Impossibile aprire il gestore code. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqr*

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQOPEN al gestore code non è riuscita.

Azione di sistema

CKTI termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqr* per determinare la causa del problema.

CSQC117A

cics-applid csect - name Impossibile interrogare il gestore code. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqr*

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQINQ al gestore code non è riuscita.

Azione di sistema

CKTI termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqr* per determinare la causa del problema.

CSQC118I

cics-applid csect - name MsgID=*msg-id*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio segue il messaggio CSQC113I, che indica l'identificativo esadecimale del messaggio che potrebbe non essere elaborato.

CSQC119A

cics-applid csect - name CICS ha rilevato un errore IRC. Impossibile avviare la transazione *tran-id*

Gravità

8

Spiegazione

Un messaggio trigger è stato richiamato dalla coda di iniziazione che ha definito una transazione CICS da avviare e la transazione è definita per essere eseguita in una regione CICS remota. La richiesta EXEC CICS START per questa transazione è terminata in maniera anomala a causa di un malfunzionamento nella connessione IRC tra le regioni CICS locali e remote.

Azione di sistema

Il messaggio di trigger viene inviato alla coda di messaggi non instradabili e CKTI continua l'elaborazione del messaggio successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la causa dell'errore IRC.

CSQC120A

cics-applid csect - name MQPUT non riuscito. MQCC=mqcc MQRC=mqrc

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di inserire un messaggio su una coda con una chiamata MQPUT , ma il tentativo ha avuto esito negativo. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQC110I che indica il nome della coda.

Azione di sistema

CKTI termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare perché non è stato possibile effettuare una chiamata MQPUT per la coda.

CSQC121A

cics - applid csect - name Nessuna coda di messaggi non recapitabili definita per il gestore code

Gravità

8

Spiegazione

Non è stata definita una coda di messaggi non recapitabili per il gestore code.

Azione di sistema

Il messaggio del trigger viene eliminato e il processo non può essere avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Definire una coda di messaggi non recapitabili, se ne è richiesta una.

CSQC122A

cics-applid csect - name Impossibile chiudere il gestore code. MQCC=mqcc MQRC=mqrc

Gravità

8

Spiegazione

CKTI non è stato in grado di chiudere il gestore code dopo l'interrogazione della coda di messaggi non recapitabili.

Azione di sistema

CKTI termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare la causa del problema.

CSQC123A

cics - applid csect - name La coda di messaggi non recapitabili non è di tipo locale

Gravità

8

Spiegazione

La coda di messaggi non recapitabili definita non era di tipo locale. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQC110I, che indica il nome della coda.

Azione di sistema

Il messaggio non viene inserito nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Definire la coda di messaggi non recapitabili come coda locale.

CSQC124A

cics - applid csect - name La coda di messaggi non recapitabili non è di uso normale

Gravità

8

Spiegazione

La coda di messaggi non instradabili definita non è di tipo di utilizzo normale. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQC110I, che indica il nome della coda.

Azione di sistema

Il messaggio non viene inserito nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Definire la coda di messaggi non recapitabili per avere un tipo di utilizzo normale.

CSQC211D

cics-applid csect - name Impossibile eseguire il collegamento al programma CSQCPARM. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE= *eibr*code

Gravità

8

Spiegazione

Un collegamento a CSQCPARM non è stato eseguito correttamente.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Determinare la ragione del problema ed utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per ritentare il processo di connessione.

CSQC212D

cics-applid csect - name CSQCPARM mancante in SIT/SIT Override INITPARM

Gravità

8

Spiegazione

CSQCQCON ha tentato di connettersi a IBM MQ, ma il tentativo ha avuto esito negativo perché la parola chiave CSQCPARM nell'istruzione INITPARM non è stata trovata nella tabella di inizializzazione del sistema (SIT) (o nell'istruzione SIT override INITPARM).

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere la parola chiave CSQCPARM all'istruzione INITPARM della tabella SIT (o la sovrascrittura SIT), riavviare CICS e utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per ritentare il processo di connessione.

CSQC213D

cics-applid csect - name Nome gestore code mancante in CSQCPARM. Comando rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di connessione a IBM MQ, ma l'operazione ha avuto esito negativo perché la parola chiave CSQCPARM nell'istruzione INITPARM non conteneva il nome del gestore code richiesto.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per specificare il nome gestore code e ritentare il processo di connessione.

CSQC214E

cics-applid csect - name Nome della coda di avvio non trovato. CKTI non avviato

Gravità

0

Spiegazione

È stata effettuata una connessione a IBM MQ, ma CKTI non può essere avviato poiché non è stato specificato alcun nome di coda di iniziazione.

Azione di sistema

Il gestore code è connesso, ma CKTI non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere il nome della coda di iniziazione all'istruzione INITPARM se si desidera avviare automaticamente CKTI la prossima volta che si connette CICS a IBM MQ.

CSQC216D

cics-applid csect - name Nome gestore code non valido. Connessione rifiutata

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di connessione a IBM MQ, ma l'operazione ha avuto esito negativo perché il nome del gestore code fornito era più lungo di 4 caratteri.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS per specificare il nome del gestore code corretto oppure correggere la parola chiave CSQCPARM nell'istruzione INITPARM e ritentare il processo di connessione.

CSQC217E

cics-applid csect - name Nome della coda di avvio non valido. CKTI non avviato

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di connessione a IBM MQ, ma non è riuscito perché il nome della coda di iniziazione fornito era più lungo di 48 caratteri.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per specificare il nome corretto della coda di avvio e ritentare il processo di connessione.

CSQC218I

cics-applid csect - name Nessun numero di traccia specificato in CSQCPARM. Verrà utilizzato il valore predefinito 0

Gravità

0

Spiegazione

È stata effettuata una connessione a IBM MQ, ma non è stato specificato alcun numero di traccia nella parola chiave CSQCPARM dell'istruzione INITPARM. Verrà utilizzato il valore predefinito 0.

Azione di sistema

Il gestore code è connesso con un numero di traccia 0.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per specificare il numero di traccia richiesto. Aggiungere il numero di traccia alla parola chiave CSQCPARM dell'istruzione INITPARM per impostarlo automaticamente alla successiva connessione di CICS a IBM MQ.

CSQC219E

cics-applid csect - name Il numero di traccia specificato in CSQCPARM non è valido. Verrà utilizzato il valore predefinito 0

Gravità

4

Spiegazione

È stata effettuata una connessione a IBM MQ ma il numero di traccia specificato nella parola chiave CSQCPARM dell'istruzione INITPARM non era valido. Verrà utilizzato il valore predefinito 0.

Azione di sistema

Il gestore code è connesso con un numero di traccia 0.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore CICS (la transazione CKQC) per specificare il numero di traccia richiesto. Correggere il numero di traccia nella parola chiave CSQCPARM dell'istruzione INITPARM per impostarlo automaticamente alla successiva connessione di CICS a IBM MQ.

CSQC220D

cics-applid csect - name Impossibile eseguire il collegamento al programma CSQCCON. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di collegamento a CSQCCON ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Determinare la ragione del problema ed utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per ritentare il processo di connessione.

CSQC223D

cics-applid csect - name Impossibile eseguire il collegamento al programma CSQCQCON. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di collegamento a CSQCQCON ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Determinare la ragione del problema ed utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per ritentare il processo di connessione.

CSQC230D

cics-applid csect - name Impossibile ricevere l'input. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

L'adattatore CICS non riesce a ricevere l'input dalla transazione CKQC.

Azione di sistema

La funzione richiesta non viene eseguita.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC232D

cics - applid csect - name Impossibile restituire transid *tran-id* IMMEDIATE. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di eseguire un comando EXEC CICS RETURN TRANSID *tran-id* IMMEDIATE, ma l'operazione non è riuscita.

Azione di sistema

La funzione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori e immettere nuovamente il comando.

CSQC235D

cics-applid csect - name Schermo non riconoscibile. Inoltra nuovamente CKQC

Gravità

8

Spiegazione

CICS non può determinare l'identificativo della schermata attualmente visualizzata. Per questo motivo, non è in grado di interpretare il contenuto dello schermo (inclusi i campi di input).

Azione di sistema

L'input viene ignorato e la transazione termina.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente CKQC per il riavvio dall'inizio della transazione CICS .

CSQC236A

cics-applid csect - name Visualizza le funzioni supportate solo utilizzando l'interfaccia del pannello

Gravità

8

Spiegazione

La funzione di visualizzazione è stata richiesta; questa funzione può essere utilizzata solo dai pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC).

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC237A

cics-applid csect - name Interfaccia pannello non supportata sulla console

Gravità

8

Spiegazione

i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) non sono supportati sulla console.

Azione di sistema

La richiesta del pannello viene ignorata.

CSQC239D

cics-applid csect - name Impossibile eseguire il collegamento al programma CSQCBASE. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

CKQC non è riuscito a visualizzare il pannello perché non è stato possibile collegarlo a CSQCBASE.

Azione di sistema

CKQC termina.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Determinare la causa del problema e ripetere l'operazione.

CSQC240D

cics-applid csect - name Attività non associata a un terminale. Richiesta rifiutata

Gravità

8

Spiegazione

La richiesta è stata emessa da un'attività che non è associata ad un terminale. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC241D

cics-applid csect - name Impossibile ricevere l'input. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Il sistema non può ricevere input dallo schermo.

Azione di sistema

L'input viene ignorato e la transazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Determinare la causa del problema e ripetere l'operazione.

CSQC242D

cics-applid csect - name Input non valido. Connessione rifiutata

Gravità

8

Spiegazione

È stata emessa una richiesta di connessione con parametri non corretti specificati.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC243D

cics-applid csect - name Tipo di terminale non supportato. Deve essere una console o un'unità 3270

Gravità

8

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta da un'attività che non è associata ad una console o ad un'unità 3270.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC244E

cics-applid csect - name CICS è in fase di quiesce. Connessione rifiutata

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di connessione a IBM MQ, ma CICS è in fase di chiusura e la richiesta di connessione è stata rifiutata.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

CSQC300D

cics-applid csect - name Già connesso al gestore code qmgr-name. Connessione rifiutata

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di connessione a un gestore code, ma CICS è già connesso a un altro gestore code, quindi la richiesta di connessione è stata rifiutata.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

CSQC301I

cics-applid csect - name uscita API CSQCAPX trovata e utilizzata

Gravità

0

Spiegazione

Il programma API exit CICS CSQCAPX è stato attivato.

CSQC302D

cics-applid csect - name Impossibile EXTRACT EXIT CSQCTTRUE. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp*
EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE= *eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere un comando EXEC CICS EXTRACT EXIT CSQCTTRUE ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

La funzione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata (ad esempio, utilizzare CKQC per riavviare la connessione).

CSQC303I

cics-applid csect - name CSQCSERV caricato. Il punto di immissione è l'indirizzo

Gravità

0

Spiegazione

Il modulo CSQCSERV è stato caricato. *address* è l'indirizzo del punto di immissione. Queste informazioni potrebbero essere utili durante la determinazione dei problemi.

CSQC304D

cics-applid csect - name Impossibile eseguire ENABLE CSQCTRUE. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp*
EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere un comando EXEC CICS ENABLE CSQCTRUE ha avuto esito negativo durante un processo di connessione.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC305D

cics-applid csect - name Impossibile eseguire INQUIRE MAXTASKS. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp*
EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere un comando EXEC CICS INQUIRE MAXTASKS ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC306E

cics-applid csect - name Impossibile avviare la transazione CKTI. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp*
EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE= *eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Durante il processo di connessione, l'adattatore IBM MQ CICS non è stato in grado di avviare CKTI.

Azione di sistema

Il gestore code è connesso, ma CKTI non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC307I

cics - applid csect - name Connessione al gestore code *qmgr - name* riuscita

Gravità

0

Spiegazione

La connessione al gestore code *nome_qmgr* è stata eseguita correttamente.

CSQC308D

cics-applid csect - name Il gestore code *qmgr - name* è stato arrestato. Richiesta di connessione differita

Gravità

0

Spiegazione

Un tentativo di connettersi al gestore code (*qmgr - name*) non è riuscito perché *qmgr - name* non era attivo.

Azione di sistema

La connessione verrà stabilita quando *qmgr - name* diventa attivo.

CSQC309D

cics-applid csect - name Impossibile connettersi al gestore code *qmgr-name*. MQCC=*mqcc*
MQRC=*mqrcc*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di connessione al gestore code *qmgr - name* ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrcc* intraprendere l'azione appropriata.

CSQC310D

cics-applid csect - name Duplica la connessione al gestore code *qmgr-name*. Connessione rifiutata

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di connessione a un gestore code ha avuto esito negativo perché il gestore code è già connesso.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

CSQC311D

cics - applid csect - name Impossibile avviare il monitoraggio avvisi CKAM. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrccode*

Gravità

8

Spiegazione

Durante il processo di connessione, l'adattatore IBM MQ CICS non è stato in grado di avviare il monitoraggio avvisi CKAM.

Azione di sistema

Il gestore code è connesso, ma CKAM non è avviato, quindi la funzione dell'adattatore IBM MQ CICS è limitata.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Una volta corretto l'errore, utilizzare la transazione CKQC per riavviare la connessione.

CSQC312E

cics - applid csect - name Impossibile eseguire la memorizzazione GETMAIN CLOC. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

L'adattatore IBM MQ CICS non è stato in grado di ottenere memoria per il blocco di controllo CLOC.

Azione di sistema

La richiesta di connessione è stata rifiutata.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Questo è probabilmente un problema di CICS 'short on storage'. Utilizzare la procedura seguita durante l'installazione per risolvere il problema.

CSQC313I

cics - applid csect - name *UOWID=*conn-name.uow-id* è in dubbio

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso al momento della connessione. L'unità di lavoro visualizzata è in dubbio. Un asterisco che precede l'identificativo dell'unità di lavoro indica che l'unità di lavoro non verrà risolta automaticamente.

Azione di sistema

Le unità di lavoro verranno risolte dal componente di accodamento distribuito all'avvio dell'accodamento remoto.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Ripristino manuale delle unità di recovery CICS](#) per informazioni sulla risoluzione dell'unità di recovery IBM MQ associata all'unità di lavoro CICS in dubbio.

CSQC314I

cics-applid csect - name UOWID evidenziati con * non verranno risolti automaticamente

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene visualizzato quando vi sono unità di lavoro in dubbio non risolte. Fare riferimento al messaggio CSQC313I.

CSQC315E

cics-applid csect - name Impossibile caricare l'uscita API CSQCAPX. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp*
EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE= *eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

L'adattatore IBM MQ CICS non è in grado di utilizzare il programma API - crossing exit CSQCAPX. Questa può essere una situazione normale se non si intende utilizzare l'API - crossing exit e si è disabilitato il programma CSQCAPX.

Azione di sistema

L'uscita incrociata API non è utilizzata.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Se si sta tentando di utilizzare l'uscita di attraversamento API, utilizzare i dati contenuti in questi campi per risolvere il problema.

CSQC316I

cics-applid csect - name Altri messaggi. Controllare la console per la visualizzazione completa

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene visualizzato se sono stati emessi troppi messaggi da visualizzare sullo schermo.

CSQC318I

cics - applid csect - name UOWID=*conn-name.uow-id* creato da Transid *trans - id* Taskid *task - id* è in dubbio.

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso al momento della connessione. L'unità di lavoro visualizzata è in dubbio.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Ripristino manuale delle unità di recovery CICS](#) per informazioni sulla risoluzione dell'unità di recovery IBM MQ associata all'unità di lavoro CICS in dubbio.

CSQC319D

cics-applid csect - name Impossibile eseguire INQUIRE SYSTEM RELEASE. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE= *eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di eseguire un comando EXEC CICS INQUIRE SYSTEM RELEASE ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS System Programming Reference* per una spiegazione di questi valori e intraprendere l'azione appropriata.

CSQC320E

cics-applid csect - name CICS Versione Release *release* non supportato

Gravità

8

Spiegazione

La versione di CICS che si sta eseguendo non è supportata dalla versione dell'adattatore IBM MQ CICS che si utilizza.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

CSQC321D

cics-applid csect - name Nessuna connessione attiva. Arresto della connessione rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di chiudere una connessione, ma non c'era alcuna connessione attiva. Ciò potrebbe essere causato da uno dei seguenti fattori:

- Non è stata stabilita una connessione
- La connessione è già stata chiusa
- La connessione è ancora in corso (ovvero, è in sospenso)

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata e il controllo ritorna a CICS.

CSQC322D

cics-applid csect - name Input non valido. Arresto della connessione rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di arresto dell'adattatore IBM MQ CICS , ma è stata rifiutata perché la sintassi della richiesta di arresto non è valida.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC323I

Comando *cics-applid csect - name* ricevuto da *TERMID=termid* *TRANID=tranid* *USERID=userid*

Gravità

0

Spiegazione

La richiesta di connessione o disconnessione è stata ricevuta dal terminale *termid*. La transazione di origine era *tranid* (potrebbe essere CKAM). *userid* è l'ID dell'operatore che ha utilizzato il terminale per avviare l'operazione. Questo messaggio viene emesso sulla console per scopi di traccia di verifica.

CSQC326D

cics-applid csect - name Lo stato della connessione non è valido per il comando. Comando rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di arresto dell'adattatore IBM MQ CICS , ma è stata rifiutata perché era già stata richiesta una chiusura STOP FORCE.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC330E

cics-applid csect - name CICS Transaction Server Version Release *release* non supportato

Gravità

8

Spiegazione

La versione di CICS Transaction Server che si sta eseguendo non è supportata dalla versione dell'adattatore IBM MQ CICS che si sta utilizzando.

Azione di sistema

Il processo di connessione termina e il controllo ritorna a CICS.

CSQC331I

cics-applid csect - name Chiusura dell'adattatore completata

Gravità

4

Spiegazione

L'adattatore IBM MQ CICS è stato arrestato. Tuttavia, non è stato in grado di disconnettersi da IBM MQ (ad esempio, perché il gestore code era già stato arrestato).

CSQC332I

cics-applid csect - name Il gestore code *qmgr - name* è già stato arrestato. MQCC=*mqqc* MQRC=*mqrc*

Gravità

0

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di arresto per l'adattatore IBM MQ CICS , ma il gestore code è già stato arrestato. Ad esempio, l'operatore arresta contemporaneamente il gestore code e l'adattatore IBM MQ CICS . Se il gestore code viene arrestato per primo, non può ricevere la richiesta di disconnessione dall'adattatore CICS .

Azione di sistema

Il processo di chiusura dell'adattatore continua.

CSQC333E

cics-applid csect - name Impossibile disconnettersi dal gestore code *qmgr-name*. MQCC=*mqqc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di disconnessione dal gestore code *qmgr - name* ma l'operazione non è riuscita.

Azione di sistema

Il processo di chiusura dell'adattatore continua.

CSQC334I

cics-applid csect - name Chiusura dell'adattatore eseguita correttamente

Gravità

0

Spiegazione

Il processo di chiusura è stato completato correttamente.

CSQC336I

cics-applid csect - name ricevuto da un programma PLT

Gravità

0

Spiegazione

La richiesta *comando* è stata ricevuta da un programma PLT. Questo messaggio viene emesso sulla console per scopi di traccia di verifica.

CSQC341I

cics - applid csect - name shutdown - type richiesto dal monitor avvisi CKAM

Gravità

0

Spiegazione

La richiesta di arresto dell'adattatore IBM MQ CICS è stata inoltrata dal monitor avvisi CKAM. *shutdown - type* è STOP o STOP FORCE. Questo messaggio viene emesso sulla console per scopi di traccia di verifica.

CSQC342I

cics-applid richiesta csect - name ricevuta dal monitor avvisi

Gravità

0

Spiegazione

La richiesta *richiesta* è stata ricevuta dal controllo avvisi (CKAM). Questo messaggio viene emesso sulla console per scopi di traccia di verifica.

CSQC350I

cics-applid csect - name Impossibile caricare l'uscita API CSQCAPX. Programma non trovato

Gravità

0

Spiegazione

L'adattatore IBM MQ CICS non è in grado di utilizzare il programma di uscita API - crossing CSQCAPX poiché non è possibile trovarlo. Questa è una situazione normale se non si intende utilizzare l'uscita di attraversamento API.

Azione di sistema

L'uscita incrociata API non è utilizzata.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera utilizzare l'uscita API - crossing:

- Assicurarsi che CSQCAPX sia nella concatenazione DFHRPL.
- Immettere il comando CICS CEMT SET PROGRAM (CSQCAPX) NEWCOPY ENABLE.
- Attivare l'uscita utilizzando l'opzione Modifica connessione della transazione CKQC.

CSQC351I

cics-applid csect - name Impossibile caricare l'uscita API CSQCAPX. Il programma è disabilitato

Gravità

0

Spiegazione

L'adattatore IBM MQ CICS non è in grado di utilizzare il programma di uscita API - crossing CSQCAPX perché è disabilitato. Questa è una situazione normale se non si intende utilizzare l'API - crossing exit e si è quindi disabilitato il programma CSQCAPX.

Azione di sistema

L'uscita incrociata API non è utilizzata.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera utilizzare l'uscita API - crossing:

- Assicurarsi che CSQCAPX sia nella concatenazione DFHRPL.
- Immettere il comando CICS CEMT SET PROGRAM (CSQCAPX) NEWCOPY ENABLE.
- Attivare l'uscita utilizzando l'opzione Modifica connessione della transazione CKQC.

CSQC360D

cics-applid csect - name Impossibile richiamare Rtransid. Monitoraggio terminato. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere un EXEC CICS RETRIEVE RTRANSID ha avuto esito negativo (ad esempio, un utente non autorizzato ha tentato di avviare il controllo avvisi).

Azione di sistema

L'elaborazione continua (incluso il controllo avvisi, se uno è già in esecuzione).

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori.

CSQC361D

cics-applid csect - name Richiamo non previsto. Monitoraggio terminato

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di avviare il controllo avvisi da una transazione non riconosciuta.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC362D

cics-applid csect - name Impossibile EXTRACT EXIT CSQCTTRUE. Monitoraggio terminato. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE=*eibrancode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere un comando EXEC CICS EXTRACT EXIT CSQCTTRUE ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il monitoraggio avvisi viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Eseguire l'azione appropriata e utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per riavviare l'adattatore IBM MQ CICS .

CSQC363D

cics-applid csect - name Impossibile eseguire WAIT EXTERNAL. Monitoraggio terminato. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE=*eibrancode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di eseguire EXEC CICS WAIT EXTERNAL non è riuscito.

Azione di sistema

Il monitoraggio avvisi viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC364I

cics-applid csect - name Monitoraggio terminato normalmente

Gravità

0

Spiegazione

Non ci sono connessioni attive o differite rimanenti, quindi il monitoraggio avvisi è terminato.

CSQC365E

cics-applid csect - name Impossibile eseguire il collegamento al programma CSQCQCON. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE= *eibrancode*

Gravità

8

Spiegazione

Il monitoraggio avvisi ha rilevato che è stata attivata una connessione differita, ma non può collegarsi a CSQCQCON.

Azione di sistema

Il processo di connessione viene terminato e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per stabilire una connessione.

CSQC366E

cics-applid csect - name Impossibile eseguire il collegamento al programma CSQCDSC. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE= *eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Il monitoraggio avvisi ha rilevato che l'adattatore IBM MQ CICS è pronto per la chiusura ma non può collegarsi a CSQCDSC.

Azione di sistema

Il processo di disconnessione continua e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori. Utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per disconnettersi da IBM MQ.

CSQC368E

cics-applid csect - name Tipo PEB non valido nell'ubicazione. PEB ignorato

Gravità

8

Spiegazione

Un evento in sospeso non era del tipo previsto dal controllo avvisi.

Azione di sistema

L'evento in sospeso viene eliminato.

CSQC369E

cics-applid csect - name Più di 99 messaggi di notifica in sospeso. Questo messaggio è stato posticipato temporaneamente

Gravità

8

Spiegazione

Sono stati stabiliti più di 99 eventi in sospeso. (Ad esempio, sono stati effettuati tentativi di connessione a più di 99 sistemi che non sono in esecuzione.)

Azione di sistema

L'evento non viene elaborato fino alla scadenza di uno degli altri 99 eventi.

CSQC380D

cics-applid csect - name Nessuna connessione attiva. comando rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di avviare o arrestare CKTI o di utilizzare la funzione DISPLAY/RESET non è riuscito perché non vi era alcuna connessione attiva tra IBM MQ e CICS.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC381D

cics-applid csect - name Nessun nome coda di iniziazione specificato al momento della connessione. comando rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di avviare o arrestare CKTI utilizzando il nome coda predefinito, ma non è stato trovato il nome coda predefinito. Ciò è dovuto al fatto che la connessione corrente non ha un nome coda di iniziazione associato ad essa.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

Risposta del programmatore di sistema

Se si richiede un nome coda predefinito, specificarne uno quando si esegue il processo di connessione.

CSQC382D

cics-applid csect - name CKTI con lo stesso nome della coda di avvio è in fase di avvio. comando rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di avviare CKTI specificando il nome di una coda di iniziazione utilizzata da un altro CKTI in fase di avvio.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC383D

cics-applid csect - name Un altro CKTI con lo stesso nome della coda di iniziazione è ancora in esecuzione. comando rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di avviare CKTI specificando il nome di una coda di avvio già utilizzata da un CKTI ancora in esecuzione.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC384D

cics-applid csect - name Si sta arrestando un altro CKTI con lo stesso nome della coda di avvio. comando rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

Le alternative sono:

- È stato effettuato un tentativo di avvio di CKTI con un nome coda di iniziazione uguale a quello attualmente in fase di arresto.
- È stato effettuato un tentativo di arrestare una coda di iniziazione che era già in fase di arresto.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC385D

cics-applid csect - name CKTI non trovato. comando rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di arrestare CKTI non è riuscito perché il nome della coda specificato non è stato trovato. Ciò è dovuto al fatto che:

- Il nome della coda di iniziazione è stato specificato in modo non corretto
- Il CKTI è già stato arrestato

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC386I

cics-applid comando csect - name avviato da *TERMID=term - id* *TRANID=tran-id* *USERID=user - id* e accettato

Gravità

0

Spiegazione

L'adattatore IBM MQ CICS ha elaborato la richiesta *command*. Tuttavia, l'attività CICS potrebbe non aver ancora completato l'elaborazione (ad esempio, CKTI potrebbe essere in attesa che si verifichi un determinato evento prima che possa essere arrestato). *comando* può essere STARTCKTI, STOPCKTI o RESET.

CSQC389D

cics-applid csect - name Input non valido. Avvio / arresto CKTI rifiutato

Gravità

8

Spiegazione

La sintassi della richiesta dell'adattatore CICS immessa non era corretta.

Azione di sistema

La richiesta è stata respinta.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la sintassi oppure utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per richiedere la funzione.

CSQC390I

cics - applid csect - name CICS Transaction Server is Version Release *release*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso per mostrare quale versione di CICS Transaction Server si sta utilizzando.

CSQC400I

cics - applid csect - name UOWID =conn-name.uow-id

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio fornisce il nome connessione e l'identificativo di un'unità di lavoro e viene visualizzato con uno dei seguenti messaggi:

- CSQC402I
- CSQC403I
- CSQC404E
- CSQC405E
- CSQC406E
- CSQC407E

È possibile utilizzare il nome della connessione quando si utilizzano i comandi IBM MQ (ad esempio, RESOLVE INDOUBT).

CSQC402I

cics - applid csect - name Risolto con COMMIT

Gravità

0

Spiegazione

Il coordinatore del punto di sincronizzazione ha informato IBM MQ che è stato eseguito il commit dell'unità di lavoro indicata dal messaggio CSQC400I di accompagnamento.

CSQC403I

cics - applid csect - name Risolto con BACKOUT

Gravità

0

Spiegazione

Il coordinatore del punto di sincronizzazione ha informato IBM MQ che è stato eseguito il backout dell'unità di lavoro indicata dal messaggio CSQC400I di accompagnamento.

CSQC404E

cics - applid csect - name Resolve non riuscito. MQCC=mqcc MQRC=mqrc

Gravità

8

Spiegazione

Il coordinatore del punto di sincronizzazione ha richiesto che venga eseguito il commit o il backout dell'unità di lavoro indicata dal messaggio CSQC400I di accompagnamento. Tuttavia, IBM MQ non è stato in grado di eseguire questa operazione.

Azione di sistema

L'unità di lavoro rimane in dubbio.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera risolvere l'unità di lavoro:

- Diagnosticare la causa del problema e correggerlo (fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mq cc* e *mqrc*)
- Disconnettere IBM MQ.
- Utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS (la transazione CKQC) per riconnettere IBM MQ.

CSQC405E

cics-applid csect - name Esecuzione della risoluzione non riuscita. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

Il coordinatore del punto di sincronizzazione ha richiesto l'esecuzione della risoluzione delle unità di lavoro. Tuttavia, IBM MQ non è stato in grado di eseguire questa operazione.

Azione di sistema

Le unità di lavoro rimangono in dubbio.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare la causa del problema.

CSQC406E

cics-applid csect - name Impossibile risolvere, disposizione *disposition* del punto di sincronizzazione persa

Gravità

8

Spiegazione

Il coordinatore del punto di sincronizzazione è stato sottoposto a un avvio a freddo e le informazioni relative alle unità di lavoro sono state perse (stato del punto di sincronizzazione UERTDGCS). Il coordinatore non è in grado di informare l'adattatore IBM MQ CICS se eseguire il commit o il backout dell'unità di lavoro indicata dal messaggio CSQC400I di accompagnamento.

Per informazioni su UERTDGCS, consultare *CICS Customization Guide*.

Azione di sistema

L'unità di lavoro rimane in dubbio.

CSQC407E

cics-applid csect - name Impossibile risolvere, disposizione *disposition* del punto di sincronizzazione sconosciuta

Gravità

8

Spiegazione

Il coordinatore del punto di sincronizzazione non riesce a trovare una decisione sulla risoluzione dell'unità di lavoro indicata dal messaggio CSQC400I di accompagnamento (stato del punto di sincronizzazione UERTDGNK). Il coordinatore non è in grado di informare l'adattatore IBM MQ CICS se eseguire il commit o il backout dell'unità di lavoro.

Per informazioni su UERTDGNK, consultare *CICS Customization Guide*.

Azione di sistema

L'unità di lavoro rimane in dubbio.

CSQC408I

cics-applid csect - name È stata raggiunta solo una risincronizzazione parziale. Controllare i messaggi precedenti

Gravità

0

Spiegazione

La risincronizzazione totale non è stata raggiunta; alcune unità di lavoro rimangono in dubbio.

CSQC409I

cics-applid csect - name Risincronizzazione completata correttamente

Gravità

0

Spiegazione

La risincronizzazione è stata completata correttamente; tutte le unità di lavoro sono state risolte.

CSQC410I

cics-applid csect - name CICS arresto immediato rilevato. Adattatore terminato

Gravità

0

Spiegazione

CICS ha notificato all'adattatore IBM MQ CICS che si sta arrestando immediatamente.

Azione di sistema

L'adattatore IBM MQ CICS avvia un arresto immediato. Tutte le attività in corso che utilizzano IBM MQ vengono ripristinate quando la connessione viene interrotta da CICS.

CSQC411I

cics-applid csect - name rilevato arresto a caldo di CICS . L'adattatore è in fase di sospensione

Gravità

0

Spiegazione

CICS ha notificato all'adattatore IBM MQ CICS di aver avviato un arresto a caldo.

Azione di sistema

L'adattatore IBM MQ CICS avvia una chiusura sospesa.

CSQC412I

cics-applid csect - name rilevata interruzione CICS . Adattatore terminato

Gravità

0

Spiegazione

L'adattatore IBM MQ CICS ha rilevato un'interruzione CICS .

Azione di sistema

L'adattatore IBM MQ CICS è terminato.

CSQC413I

cics - applid csect - name L'eliminazione forzata dell'ID attività è stata rinviata fino a quando la richiesta corrente non è stata completata

Gravità

0

Spiegazione

L'attività con identificativo *id* viene forzata dall'operatore mentre è in attesa del completamento di una richiesta in sospeso. L'eliminazione forzata non verrà elaborata fino al completamento della richiesta in sospeso.

Azione di sistema

Se l'attività raggiunge uno stato di completamento obbligatorio (ad esempio, punto di sincronizzazione), l'attività non viene terminata dopo che la richiesta è stata completata. Altrimenti, terminerà con un codice di interruzione AEXY. Per ulteriori informazioni su questi codici di interruzione CICS, consultare il manuale *CICS Messages and Codes*.

CSQC414I

cics-applid csect - name Abending task ID *abend - code*

Gravità

0

Spiegazione

L'attività con un identificativo di *id* è stata forzata dall'operatore e termina in modo anomalo con *abend - code*.

Azione di sistema

Il task in sospeso è stato completato e, poiché non si trova in uno stato di commit obbligatorio, l'adattatore IBM MQ CICS termina il task in modo anomalo. Per ulteriori informazioni sul codice di fine anomala CICS, consultare il manuale *CICS Messaggi e codici*.

CSQC415I

cics-applid csect - name L'ID attività continuerà. Eliminazione forzata ignorata

Gravità

0

Spiegazione

L'attività con identificativo *id* è stata eliminata dall'operatore.

Azione di sistema

L'attività in sospeso è stata completata ma, poiché è in uno stato di commit obbligatorio (ad esempio, punto di sincronizzazione), l'adattatore IBM MQ CICS non termina l'attività.

CSQC416I

cics-applid csect - name L'indirizzo non è compreso nell'intervallo. L'area di lunghezza non è tracciata

Gravità

0

Spiegazione

Un indirizzo (*indirizzo*) passato da un'applicazione non era compreso nell'intervallo per uno dei seguenti motivi:

- L'indirizzo più la lunghezza dell'area da tracciare supera il limite di indirizzamento 2GB
- L'indirizzo non si trova all'interno della memoria dell'area privata della region CICS come considerato da z/OS

Per questo motivo, la funzione di traccia CICS non è in grado di tracciare l'area.

Azione di sistema

Questo messaggio viene inserito nella traccia CICS e l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se l'indirizzo è in errore, correggere l'applicazione.

CSQC417I

cics - applid csect - name CICS è Versione Release *release*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso per mostrare quale versione di CICS si sta utilizzando.

CSQC418D

cics-applid csect - name Impossibile caricare il programma CSQAVICM. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE= *eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di caricamento di CSQAVICM ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il processo termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori.

CSQC419I

cics-applid csect - name Nessuna attività secondaria del server disponibile. L'attività verrà terminata in modo anomalo

Gravità

0

Spiegazione

Un'attività ha emesso una chiamata API IBM MQ che richiede la commutazione di attività, ma non sono disponibili attività secondarie server. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le attività secondarie non sono state ancora avviate o non sono state avviate correttamente. (Il messaggio CSQC472I viene emesso per ogni attività secondaria avviata; dovrebbero essere presenti otto attività secondarie.)

Azione di sistema

L'attività è terminata in maniera anomala con codice QNST.

CSQC420D

cics - applid csect - name Impossibile inviare la mappa *map - id* mapset CSQCMS. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE= *eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Il programma non è stato in grado di inviare la mappa *map - id* dalla serie di mappe CSQCMS allo schermo.

Azione di sistema

L'attività è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC421A

cics-applid csect - name Il cursore della scheda non si trovava su un oggetto valido

Gravità

8

Spiegazione

Il cursore non si trovava nella posizione corretta quando è stato premuto il tasto Invio.

Azione di sistema

L'immissione viene ignorata.

CSQC422D

cics-applid csect - name Impossibile restituire TRANSID CKBM. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp*
EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE=*eibrancode*

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di eseguire un comando EXEC CICS RETURN TRANSID CKBM, ma l'operazione non è riuscita.

Azione di sistema

La transazione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC423D

cics-applid csect - name Impossibile eseguire XCTL per programmare pgm - name. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE= *eibrancode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di trasferimento del controllo al programma *pgm - name* ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

La transazione termina e il controllo ritorna a CICS.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC424D

cics - applid csect - name Chiave immessa non valida

Gravità

8

Spiegazione

Il tasto funzionale premuto non era valido per questo pannello.

Azione di sistema

La chiave viene ignorata.

CSQC425D

cics - applid csect - name Nessuna finestra di parametro per questa funzione

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di visualizzare una finestra di parametri. Non esistono parametri per la funzione selezionata, quindi non esiste alcuna finestra di parametri da visualizzare.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC430D

cics-applid csect - name Nome mappa - name sconosciuto. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

CICS non è stato in grado di individuare la mappa specificata (ad esempio, perché la mappa non è stata definita durante la procedura di installazione). *map - name* è il nome della mappa in questione.

Azione di sistema

La transazione viene terminata.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC431D

cics-applid csect - name Numero azione non valido. Immetti nuovamente

Gravità

8

Spiegazione

Il numero azione specificato non era compreso nell'intervallo disponibile.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC432D

cics-applid csect - name Numero attività non valido. Immetti nuovamente

Gravità

8

Spiegazione

Il numero attività specificato non è compreso nell'intervallo richiesto.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare un numero attività nell'intervallo visualizzato.

CSQC433D

cics-applid csect - name Opzione non valida. Deve essere 1, 2, 3 o 4

Gravità

8

Spiegazione

Il valore immesso non è 1, 2, 3 o 4.

Azione di sistema

Il valore viene rifiutato.

CSQC434D

cics - applid csect - name Nome del gestore code mancante. Deve essere immesso

Gravità

8

Spiegazione

Il nome del gestore code non è stato specificato nel pannello dei parametri di connessione.

Azione di sistema

La richiesta di connessione è stata rifiutata.

Risposta del programmatore di sistema

Se è richiesto un nome predefinito, specificare il nome del gestore code in **CSQCPARM**.

CSQC435D

cics-applid csect - name Numero di traccia non valido. Deve essere un valore numerico

Gravità

8

Spiegazione

Il numero di traccia immesso non è numerico.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC436D

cics-applid csect - name Numero di traccia non valido. Deve essere < 200

Gravità

8

Spiegazione

Il numero di traccia immesso non è compreso nell'intervallo valido.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC438D

cics-applid csect - name Numero di traccia mancante. Deve essere immesso

Gravità

8

Spiegazione

L'opzione 4 è stata selezionata per modificare il numero di traccia, ma non è stato immesso il nuovo numero di traccia.

Azione di sistema

La richiesta è stata respinta.

CSQC439D

cics-applid csect - name Opzione di arresto non valida. Deve essere 1 o 2

Gravità

8

Spiegazione

Il numero dell'opzione di chiusura non era un valore valido.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQC440D

cics - applid csect - name Impossibile inviare il mapset nome - mappa CSQCMSH. EIBFN=*eibfn*
EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Il programma non è stato in grado di inviare la mappa *nome mappa* dalla serie di mappe CSQCMSH alla schermata.

Azione di sistema

L'attività è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC443D

cics-applid csect - name Impossibile restituire TRANSID CKRT. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp*
EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere un comando EXEC CICS RETURN TRANSID CKRT ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC450E

cics-applid csect - name Impossibile IMMETTERE TRACENUM. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp*
EIBRESP2 =*eibresp2* EIBRCODE=*eibrcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere il comando EXEC CICS ENTER TRACENUM ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il numero di traccia specificato è accettato, ma l'adattatore non può eseguire la traccia.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori.

CSQC451I

cics-applid csect - name Niente da reimpostare. Reimpostazione completata

Gravità

8

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di azzeramento, ma non è stato specificato alcun valore per indicare cosa deve essere azzerato.

Azione di sistema

Nulla viene reimpostato.

CSQC452D

cics-applid csect - name Input non valido. Reimpostazione rifiutata

Gravità

8

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta alla funzione di ripristino senza utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS , ma la sintassi non era corretta.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

Risposta del programmatore di sistema

Per i dettagli relativi alla sintassi corretta, consultare: [CICS Transaction Server for z/OS Versione 5.2, The CICS -WebSphere MQ adapter](#).

CSQC453I

cics-applid csect - name Lo stato della connessione a *qmgr - name* è status. numero di attività in corso

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come risposta alla richiesta CKQC DISPLAY e fornisce lo stato della connessione al gestore code *qmgr - name* e il numero di attività in corso su tale connessione.

CSQC455D

cics-applid csect - name Impossibile eseguire WRITEQ TS. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2=*eibresp2* EIBRCODE= *eibr*code. Il nome della coda è *q - name*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere un comando EXEC CICS WRITEQ TS non è riuscito.

Azione di sistema

La funzione di visualizzazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

I campi della BEI contengono informazioni sulla causa del problema. Consultare il manuale *CICS Application Programming Reference* per una spiegazione di questi valori ed eseguire l'azione appropriata.

CSQC456I

cics-applid csect - name Nessuna attività trovata. Visualizzazione completata

Gravità

0

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di visualizzazione delle attività, ma non vi sono attività correnti che utilizzano i servizi IBM MQ .

CSQC457I

cics-applid csect - name Nessun CKTI trovato. Visualizzazione rifiutata

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di visualizzare CKTI, ma non sono state avviate istanze di CKTI.

CSQC458D

cics-applid csect - name Input non valido. Visualizzazione rifiutata

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di richiedere una funzione di visualizzazione, ma non utilizzando i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS . Questa operazione non è supportata.

Azione di sistema

La richiesta è stata respinta.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i pannelli di controllo dell'adattatore IBM MQ CICS per richiedere la funzione di visualizzazione.

CSQC460I

cics-applid csect - name Fine della visualizzazione

Gravità

0

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di scorrimento in avanti, ma la parte inferiore del pannello è già stata raggiunta.

CSQC461I

cics-applid csect - name Inizio della visualizzazione

Gravità

0

Spiegazione

Si è tentato di scorrere all'indietro, ma la parte superiore del pannello è già stata raggiunta.

CSQC462D

cics-applid csect - name Input non valido. Richiesta rifiutata

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di emettere la transazione interna CKRT tramite immissione terminale diretta o in un modo non valido.

Azione di sistema

La richiesta è stata respinta.

Risposta del programmatore di sistema

Non utilizzare CKRT in questo modo.

CSQC470I

cics-applid csect - name Attività secondaria del server (indirizzo TCB) terminata

Gravità

0

Spiegazione

L'adattatore IBM MQ CICS è in fase di arresto e l'attività del server con indirizzo TCB *indirizzo* è stata terminata.

CSQC471A

cics-applid csect - name Il task secondario del server (indirizzo TCB) non è in grado di stabilire ESTAE, RC=rc

Gravità

8

Spiegazione

L'attività secondaria del server stava tentando di stabilire un ESTAE z/OS ma non è riuscita con codice di ritorno *rc*. Questo errore si è verificato mentre l'attività secondaria del server stava subendo la fase di inizializzazione, quindi nessuna attività CICS sarà stata influenzata.

Azione di sistema

L'attività secondaria del server viene terminata. L'adattatore IBM MQ CICS continua senza quel particolare server.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per determinare il motivo per cui la chiamata ESTAE ha avuto esito negativo e intraprendere l'azione appropriata, se possibile. Riavviare la connessione utilizzando la transazione CKQC.

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQC472I

cics-applid csect - name Collegamento del server (indirizzo TCB) riuscito

Gravità

0

Spiegazione

L'adattatore IBM MQ CICS è in fase di avvio e il task del server con indirizzo TCB *indirizzo* ha stabilito una connessione a IBM MQ.

CSQC480I

cics-applid csect - name MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* QRPL at *qrpl - address* FRB at *frb - address*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene utilizzato come titolo per un dump dell'adattatore IBM MQ CICS se si verifica un errore non previsto. *qrpl - address* è l'indirizzo dell'elenco di parametri di richiesta coda e *frb - address* è l'indirizzo del blocco di richieste della funzione.

CSQC481I

cics-applid csect - name Errore non previsto. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* FRB at *indirizzo - frb*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene utilizzato come titolo per un dump dell'adattatore IBM MQ CICS se si verifica un errore non previsto. *frb - address* è l'indirizzo del blocco di richiesta funzione.

CSQC700I

transid taskid IBM WebSphere MQ per z/OS versione - bridge CICS

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso all'avvio del bridge CICS e mostra il livello di release.

CSQC702I

transid taskid Inizializzazione del monitoraggio completata

Spiegazione

Inizializzazione del controllo bridge completata correttamente.

CSQC703I

transid taskid Auth=*auth-option*, WaitInterval= *interval*, Q=*q - name*

Spiegazione

Ciò conferma le opzioni di avvio del monitor bridge. Anche se il parametro WAIT viene fornito in secondi, *Interval* viene visualizzato in millisecondi; -1 implica WaitUnlimited.

CSQC704E

transid taskid EXEC CICS errore di chiamata. EIBFN=*eibfn* EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2*

Spiegazione

Si è verificato un errore in una chiamata CICS emessa dal bridge.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *CICS Application Programming* per una spiegazione di *eibfn*, *eibrespe* e *eibresp2*.

CSQC705E

transid taskid Il parametro all'offset *n* nella stringa di immissione non è valido

Spiegazione

Il parametro all'offset *n* nella stringa del parametro di avvio per il monitor bridge non è valido. Il parametro non corretto viene visualizzato nel messaggio CSQC784E.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il parametro e riavviare il monitor bridge.

CSQC706E

transid taskid Opzione di autenticazione non valida per questa *release* di CICS

Spiegazione

L'opzione di autenticazione richiesta non è supportata. CICS/ESA 3.3 supporta solo opzioni di autenticazione LOCAL e VERIFY_UOW. Altre versioni del bridge possono supportare solo LOCAL.

Risposta del programmatore di sistema

Scegliere un'opzione di autenticazione supportata per la release CICS e riavviare il monitor bridge.

CSQC707I

transid taskid Bridge non supportato su piattaforme nonz/OS . I risultati sono imprevedibili

Spiegazione

Il bridge viene eseguito su una piattaforma diversa da z/OS. Ciò potrebbe funzionare, ma non è supportato.

CSQC708E

transid taskid Il monitoraggio deve essere eseguito su un terminale per utilizzare AUTH=VERIFY_UOW su CICS/ESA V3

Spiegazione

È stato richiesto AUTH=VERIFY_UOW. AUTH=VERIFY_UOW su CICS/ESA 3.3 richiede che il monitoraggio bridge sia eseguito su un terminale.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il monitoraggio bridge da un terminale o impostare AUTH=LOCAL.

CSQC709E

transid taskid Sicurezza preimpostata non valida per AUTH=VERIFY_UOW su CICS/ESA V3

Spiegazione

È stato richiesto AUTH=VERIFY_UOW. AUTH=VERIFY_UOW su CICS/ESA 3.3 richiede che il monitoraggio bridge venga eseguito su un terminale, ma tale terminale potrebbe non disporre di una sicurezza preimpostata.

Risposta del programmatore di sistema

Ridefinire il terminale o utilizzarne uno diverso, prima di riavviare il monitor del bridge o impostare AUTH=LOCAL.

CSQC710E

transid taskid mq - chiamata non riuscita, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Spiegazione

Si è verificato un errore in una chiamata API IBM MQ emessa dal bridge.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc*.

CSQC711E

transid taskid Impossibile aprire la coda bridge, *nome - q*

Spiegazione

La coda bridge specificata non è nota al gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la coda bridge sia definita correttamente e specificata nel parametro Q= dell'avvio bridge per CKBR.

CSQC712I

transid taskid Bridge in fase di sospensione

Spiegazione

Il quiesce del controllo bridge è stato avviato, di solito perché CICS o il gestore code è in fase di arresto o perché l'operatore ha impostato la coda bridge GET (DISABLED).

CSQC713I

transid taskid Bridge terminato normalmente

Spiegazione

Arresto del monitor bridge completato normalmente.

CSQC714I

transid taskid Avvio dell'attività bridge

Spiegazione

Il monitor bridge è in fase di avvio.

CSQC715E

transid taskid Lunghezza COMMAREA non valida nel messaggio

Spiegazione

La lunghezza COMMAREA calcolata dal bridge non è valida. Probabilmente supera il valore massimo di 32767. Questo errore può verificarsi anche se è stata calcolata una lunghezza negativa.

Risposta del programmatore di sistema

Se la lunghezza di OutputData è impostata all'interno di MQCIH, verificare che non superi 32759 (consentendo 8 byte per il nome del programma). Se non è impostato, controllare la lunghezza totale del messaggio di richiesta (consentendo anche 8 byte per il nome del programma). La lunghezza di qualsiasi MQCIH non deve superare 32767. Tenere presente che la lunghezza di MQCIH viene presa dal campo della lunghezza di MQCIH.

CSQC716E

transid taskid MQCIH richiesto per gli ultimi e medi messaggi UOW

Spiegazione

Un'attività bridge ha ricevuto un messaggio per una seconda o successiva chiamata MQGET all'interno di un'unità di lavoro multiparte. L'identificativo di correlazione corrisponde all'identificativo del primo messaggio all'interno dell'unità di lavoro, ma il messaggio non contiene un MQCIH. L'unità di lavoro viene ripristinata.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che tutti i messaggi all'interno di un'unità di lavoro multiparte contengano un MQCIH ed eseguire nuovamente l'unità di lavoro.

CSQC717E

transid taskid UOW ricevuto per primo o solo quando UOW è medio o ultimo previsto

Spiegazione

Un'attività bridge ha ricevuto un messaggio per una seconda o successiva chiamata MQGET all'interno di un'unità di lavoro multiparte. L'identificativo di correlazione corrisponde all'identificativo del primo messaggio nell'unità di lavoro, ma il campo UOWControl all'interno di MQCIH non è valido. È impostato su MQCUOWC_FIRST o MQCUOWC_ONLY quando è richiesto MQCUOWC_MIDDLE, MQCUOWC_LAST, MQCUOWC_COMMIT o MQCUOWC_BACKOUT. L'unità di lavoro viene ripristinata.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il campo UOWControl ed eseguire nuovamente l'unità di lavoro.

CSQC718E

transid taskid UOW medio o ultimo ricevuto quando UOW è il primo o l'unico previsto

Spiegazione

Il monitor bridge ha ricevuto un messaggio di richiesta per una nuova unità di lavoro, l'identificativo di correlazione è impostato su MQCI_NEW_SESSION ma il campo UOWControl all'interno di MQCIH è impostato su un valore diverso da MQCUOWC_FIRST o MQCUOWC_ONLY.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il campo UOWControl ed eseguire nuovamente l'unità di lavoro.

CSQC720E

transid taskid L'opzione di autenticazione IDENTIFY o VERIFY_ richiede che un gestore della sicurezza sia attivo

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di avviare il monitor bridge con AUTH=IDENTIFY o VERIFY_ ma la sicurezza non è attiva per il sistema CICS .

Risposta del programmatore di sistema

Attivare la sicurezza o scegliere un'altra opzione di autenticazione.

CSQC721E

transid taskid MQCIH non valido

Spiegazione

Il bridge ha ricevuto un messaggio con un campo formato MQMD di MQFMT_CICS ma i dati non iniziano con un MQCIH valido. StrucId, Version o StrucLength non è corretto.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la versione dell'intestazione e confrontarla con il livello supportato dal bridge. Correggere il formato o i dati utente come appropriato.

CSQC724E

transid taskid Coda bridge *q - name* non definita come locale

Spiegazione

La coda bridge specificata non è definita come coda locale.

Risposta del programmatore di sistema

Ridefinire la coda di richieste bridge come coda locale.

CSQC725I

transid taskid I messaggi sulla coda bridge non sono persistenti per impostazione predefinita

Spiegazione

La coda bridge è definita con DEFPSIST (NO). I messaggi di richiesta devono essere persistenti per garantire che vengano elaborati. Il messaggio è solo informativo.

CSQC726I

transid taskid Conteggio backout coda bridge non forzato

Spiegazione

La coda bridge è definita con NOHARDENBO.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la definizione della coda per impostare HARDENBO. La coda deve essere definita con HARDENBO per garantire che il bridge non tenti di elaborare un'unità di lavoro una seconda volta dopo un riavvio di emergenza CICS .

CSQC727I

transid taskid Coda bridge definita con MSGDLVSQ (PRIORITY), ma deve essere FIFO per l'efficienza

Spiegazione

La coda bridge è definita con la sequenza di consegna del messaggio PRIORITY. L'elaborazione dei messaggi ad alta priorità potrebbe essere ritardata se vengono aggiunti alla coda prima del cursore di ricerca del monitor bridge.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la definizione della coda per impostare MSGDLVSQ (FIFO).

CSQC728E

transid taskid Coda bridge già aperta. Verificare che nessuna attività bridge o CKBR sia attiva per questa coda

Spiegazione

Una chiamata MQINQ per la coda bridge ha rilevato che un altro processo aveva la coda aperta per l'input. Ciò non è consentito quando viene avviato il monitor bridge.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che nessuna attività di monitoraggio bridge (CKBR) sia già attiva per questa coda. Il messaggio CSQC703I può essere utilizzato per controllare quale coda è servita da un monitor bridge. Se non è attivo alcun monitor bridge, verificare se le attività bridge avviate da un precedente monitor bridge sono ancora attive (consultare i messaggi CSQC743I).

CSQC729I

transid taskid Nessuna coda di messaggi non instradabili definita per il gestore code

Spiegazione

Nessuna coda di messaggi non instradabili definita per il gestore code. Il bridge verrà terminato se si verifica un errore che potrebbe causare l'invio di un messaggio alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare il gestore code per definire una coda di messaggi non recapitabili se è richiesta l'elaborazione di messaggi non recapitabili.

CSQC730I

transid taskid Impossibile aprire la coda di messaggi non instradabili, MQRC=*mqrc*

Spiegazione

Non è stato possibile aprire la coda dei messaggi non instradabili definita sul gestore code. Il bridge verrà terminato se si verifica un errore che potrebbe causare l'invio di un messaggio alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc*.

CSQC731I

transid taskid Impossibile analizzare la coda di messaggi non recapitabili, MQRC=*mqrc*

Spiegazione

Una chiamata MQINQ sulla coda di messaggi non recapitabili non è riuscita. Il bridge verrà terminato se si verifica un errore che potrebbe causare l'invio di un messaggio alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc*.

CSQC732I

transid taskid Impossibile inserire il messaggio nella coda di messaggi non recapitabili, MQRC=*mqrc*

Spiegazione

MQPUT per la coda di messaggi non recapitabili non riuscito. Se questo errore si verifica in un'attività bridge, viene eseguito il backout dell'unità di lavoro. Se questo errore si verifica nel monitor bridge, verrà terminato in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc*.

CSQC733I

transid taskid Dead - letter queue non definita con USAGE (NORMAL)

Spiegazione

La coda di messaggi non recapitabili non è stata definita correttamente. Il bridge verrà terminato se si verifica un errore che potrebbe causare l'invio di un messaggio alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Accertarsi che la coda di messaggi non recapitabili non sia definita come coda di trasmissione.

CSQC734I

transid taskid La lunghezza massima del messaggio della coda dei messaggi non instradabili è troppo piccola

Spiegazione

La lunghezza massima del messaggio consentita per la coda dei messaggi non instradabili è inferiore alla dimensione dell'intestazione dei messaggi non instradabili, MQDLH. Il bridge verrà terminato se si verifica un errore che potrebbe causare l'invio di un messaggio alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare il MAXMSGL della coda di messaggi non recapitabili almeno alla dimensione di MQDLH ma, per essere efficace, renderlo abbastanza grande da contenere il messaggio di richiesta più grande previsto più MQDLH.

CSQC735I

transid taskid CICS o gestore code disattivato prima dell'avvio dell'attività bridge

Spiegazione

L'attività bridge ha ricevuto un codice di ritorno di sospensione da una chiamata MQOPEN della coda di richiesta o una chiamata MQGET per il primo messaggio all'interno di un'unità di lavoro.

La richiesta verrà elaborata quando CICS, il gestore code o il monitor bridge vengono riavviati.

CSQC736I

transid taskid Bridge disattivato prima dell'avvio dell'attività

Spiegazione

Il bridge è stato sospeso prima che un'attività bridge potesse ricevere il primo messaggio all'interno di un'unità di lavoro.

La richiesta verrà elaborata quando il monitor bridge viene riavviato.

CSQC737E

transid taskid CICS o gestore code disattivato, attività bridge di cui è stato eseguito il backout

Spiegazione

L'attività bridge ha ricevuto un codice di ritorno di sospensione da un MQGET per un secondo messaggio o un messaggio successivo all'interno di un'unità di lavoro. Viene eseguito il backout dell'unità di lavoro e l'attività bridge viene terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Rieseguire l'unità di lavoro.

CSQC738E

transid taskid Bridge disattivato, attività ripristinata

Spiegazione

L'attività bridge è stata sospesa mentre un'attività bridge era in attesa di ricevere un secondo messaggio o un messaggio successivo all'interno di un'unità di lavoro poiché la coda non era abilitata per il richiamo dei messaggi. Viene eseguito il backout dell'unità di lavoro e l'attività bridge viene terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Rieseguire l'unità di lavoro.

CSQC739E

transid taskid Bridge terminato, intervallo di timeout scaduto prima della metà o dell'ultimo messaggio UOW ricevuto

Spiegazione

L'attività bridge non ha ricevuto un secondo messaggio o un messaggio successivo per un'unità di lavoro entro l'intervallo di attesa specificato (o come sovrascritto alla prima richiesta per l'unità di lavoro) all'avvio del monitor bridge.

Risposta del programmatore di sistema

Le alternative sono:

- Aumentare il parametro WAIT all'avvio del monitor bridge.
- Correggere il programma che non è riuscito a inviare una richiesta successiva per un'unità di lavoro.
- Impostare correttamente il campo UOWControl per la richiesta precedente.

CSQC740E

transid taskid L'applicazione client ha richiesto il backout

Spiegazione

L'attività bridge ha ripristinato un'unità di lavoro alla ricezione di una richiesta MQCUOWC_BACKOUT.

CSQC745E

transid taskid Impossibile inserire il messaggio nella coda di risposta, MQRC=*mqr*c

Spiegazione

Una chiamata MQPUT alla coda di risposta non è riuscita.

Azione di sistema

Il messaggio di risposta verrà inviato alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqr*c.

CSQC746E

transid taskid CCSID non valido, *ccsid* previsto, *ccsid* ricevuto

Spiegazione

È stato ricevuto un messaggio di richiesta con un valore non valido per il campo CCSID in MQMD.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere MQMD ed emettere nuovamente la richiesta.

CSQC747E

transid taskid Codifica non valida, *codifica* prevista, *codifica* ricevuta

Spiegazione

È stato ricevuto un messaggio di richiesta con un valore non valido per il campo di codifica in MQMD.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere MQMD ed emettere nuovamente la richiesta.

CSQC748E

transid taskid Messaggio rimosso dalla coda di richiesta durante l'elaborazione di backout

Spiegazione

Il ponte ha inviato questo messaggio di richiesta alla coda di messaggi non instradabili durante l'elaborazione di backout.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare i messaggi associati per determinare la causa del problema.

CSQC749E

transid taskid Errore di autenticazione, *userid user - id*

Spiegazione

Il monitor bridge è in esecuzione con AUTH=VERIFY_UOW o AUTH=VERIFY_ALL. Un comando EXEC CICS SIGNON o EXEC CICS VERIFY PASSWORD non è riuscito.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che sia stato specificato l'ID utente corretto e che per esso siano definite le autorizzazioni appropriate.

CSQC750E

transid taskid Errore interno del monitor bridge

Spiegazione

Il bridge ha rilevato una condizione non prevista.

Risposta del programmatore di sistema

Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

CSQC751E

transid taskid Impossibile eseguire il collegamento al nome - programma del programma, EIBRESP=*eibresp* EIBRESP2 =*eibresp2*

Spiegazione

Un comando EXEC CICS LINK per il programma richiesto dall'utente non è riuscito.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *CICS Application Programming* per una spiegazione di *eibresp* e *eibresp2*.

CSQC752E

transid taskid La coda bridge non può essere utilizzata per la coda di risposta

Spiegazione

Il nome della coda di risposta in un messaggio di richiesta è uguale al nome della coda di richiesta bridge. Questa operazione non è consentita.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare una coda di risposta differente nella richiesta.

CSQC753E

transid taskid Il messaggio è stato elaborato in precedenza e restituito alla coda utilizzando il backout

Spiegazione

Il bridge ha già tentato di elaborare questa richiesta ma la richiesta non è riuscita ed è stata ripristinata. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'elaborazione di backout non è riuscita per un'attività bridge terminata in modo anomalo o perché si è verificato un errore CICS mentre questa richiesta era in corso. Non è stato effettuato alcun tentativo di elaborare la richiesta una seconda volta.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i precedenti messaggi di errore per questo messaggio nel log CSMT per determinare la causa dell'errore precedente ed eseguire nuovamente la richiesta.

CSQC754E

transid taskid Abend task bridge *abend* - code nel programma *nome* - programma

Spiegazione

Un'attività bridge è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Il dump di transazione associato può essere utilizzato per facilitare la determinazione dei problemi. Correggere il problema ed eseguire nuovamente l'unità di lavoro. Se il nome del programma inizia con CSQCB e il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

CSQC755E

transid taskid La coda bridge non è condivisibile

Spiegazione

La coda di richieste bridge non dispone dell'attributo SHARE.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la definizione della coda e riavviare il monitor bridge.

CSQC756E

transid taskid Dead - letter queue non definita come locale

Spiegazione

La coda di messaggi non recapitabili non è definita come coda locale. Il bridge verrà terminato se si verifica un errore che potrebbe causare l'invio di un messaggio alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Ridefinire la coda di messaggi non recapitabili come coda locale.

CSQC757E

transid taskid Impossibile aprire la coda di risposta, *q* - name MQRC=*mqrc*

Spiegazione

La coda di risposta specificata non è nota al gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Per informazioni su *mqrc*, consultare [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180. Verificare di aver fornito le definizioni di coda necessarie.

CSQC758E

transid taskid Impossibile avviare l'attività bridge, *userid user* - *id* non autorizzato. EIBRESP=*eibresp*
EIBRESP2 =*eibresp2*

Spiegazione

Il monitor bridge è in esecuzione con l'opzione di autorizzazione IDENTIFY o VERIFY. Un comando EXEC CICS START per il task bridge ha avuto esito negativo con NOTAUTH o USERIDERR perché l'ID utente non è autorizzato ad avviare le transazioni bridge o è stato revocato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *CICS Application Programming* per una spiegazione di *eibresp* e *eibresp2*. Correggere le definizioni di sicurezza se questo ID utente deve essere autorizzato ad eseguire le richieste utilizzando il bridge.

CSQC759E

transid taskid Transazione *transid* non definito in CICS

Spiegazione

È stata ricevuta una richiesta di esecuzione della transazione elencata, ma non è definita per questo sistema CICS .

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la richiesta o definire la transazione.

CSQC760I

transid taskid MsgId=MsgId

Spiegazione

Questo messaggio fornisce l'identificativo di un messaggio a cui è correlato un messaggio di errore precedente.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al messaggio associato.

CSQC761I

transid taskid CorrelId=CorrelId

Spiegazione

Questo messaggio fornisce l'identificativo di correlazione di un messaggio a cui è correlato un precedente messaggio di errore.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al messaggio associato.

CSQC762I

transid taskid Nome coda *q - name*

Spiegazione

Questo messaggio fornisce il nome della coda a cui è correlato un messaggio di errore precedente.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al messaggio associato.

CSQC763I

transid taskid Gestore code *nome - gestore - code*

Spiegazione

Questo messaggio fornisce il nome del gestore code a cui è correlato un precedente messaggio di errore.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al messaggio associato.

CSQC764E

transid taskid ID utente non valido, previsto *id - utente* , ricevuto *id - utente*

Spiegazione

Un ID utente è richiesto in tutti i messaggi di richiesta quando viene utilizzato AUTH=VERIFY_ALL; deve essere lo stesso per tutte le richieste all'interno di un'unità di lavoro. Questo messaggio viene emesso perché l'attività bridge ha rilevato un ID utente mancante o modificato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'ID utente ed eseguire nuovamente l'unità di lavoro.

CSQC766I

transid taskid Coda bridge non definita con INDXTYPE (CORRELID)

Spiegazione

La coda bridge deve essere definita con un tipo di indice CORRELID. Ciò è richiesto se la coda è una coda condivisa e fortemente consigliata per le code private.

Azione di sistema

Se la coda bridge è condivisa, il monitor bridge non viene avviato. Altrimenti, l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la definizione della coda per specificare il tipo di indice richiesto e riavviare il monitor bridge.

CSQC767I

transid taskid Impossibile aprire la coda di backout, MQRC=*mqrc*

Spiegazione

Non è stato possibile aprire la coda di backout - requeue definita per la coda bridge.

Azione di sistema

I messaggi verranno invece inviati alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc*.

CSQC768E

transid taskid Coda di backout non definita come locale

Spiegazione

La coda di backout - requeue non è definita come coda locale.

Azione di sistema

I messaggi verranno invece inviati alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Ridefinire la coda di backout-requeue come coda locale.

CSQC769I

transid taskid Impossibile interrogare la coda di backout, MQRC=*mqrc*

Spiegazione

Una chiamata MQINQ sulla coda backout - requeue non è riuscita.

Azione di sistema

I messaggi verranno invece inviati alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc*.

CSQC770I

transid taskid Coda di backout non definita con USAGE (NORMAL)

Spiegazione

La coda di backout non è definita correttamente.

Azione di sistema

I messaggi verranno invece inviati alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che la coda di backout non sia definita come coda di trasmissione.

CSQC771I

transid taskid Impossibile inserire il messaggio nella coda di backout, MQRC=*mqrc*

Spiegazione

MQPUT per la coda backout - requeue non è riuscito.

Azione di sistema

I messaggi verranno invece inviati alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc*.

CSQC772E

transid taskid Valore FacilityLike non valido (xxx) nel messaggio

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito il codice BRIHRC_FACILITYLIKE_INVALID, perché il campo FacilityLike dell'intestazione MQCIH del messaggio di immissione non era valido. Deve corrispondere a un terminale installato che deve essere utilizzato come modello per la funzione bridge.

Azione di sistema

Viene eseguito il backout dei messaggi di input nella coda di backout-requeue o nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il campo FacilityLike per specificare il nome di un terminale installato sul sistema CICS oppure installare un terminale con il nome richiesto.

CSQC773E

transid taskid Token della funzione non valido o scaduto nel messaggio

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito il codice BRIHRC_INVALID_FACILITYTOKEN o BRIHRC_FACILITYTOKEN_IN_USE, perché il campo Facility dell'intestazione MQCIH nel messaggio di input non era valido. Il valore deve essere zero alla prima richiesta di una sequenza di messaggi bridge 3270 e il valore restituito nel messaggio di risposta deve essere utilizzato nei messaggi successivi. Il token scade dopo l'ora specificata nel campo FacilityKeepOra del primo messaggio. Il token non può essere utilizzato da più di una sequenza di messaggi bridge.

Azione di sistema

Viene eseguito il backout dei messaggi di input nella coda di backout-requeue o nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare l'applicazione per assicurarsi che venga utilizzato il token della funzione corretto e che non sia scaduto. Se necessario, aumentare il tempo FacilityKeepin modo che il token non scada prima che sia stata elaborata la sequenza di messaggi.

CSQC774E

transid taskid Non è possibile avviare la transazione sul sistema CICS nome - sistema

Spiegazione

Il campo ID RemoteSys dell'intestazione del messaggio MQCIH non è vuoto, ma il nome specificato *sys - name* non è noto a CICS o non esiste una connessione CICS attiva a tale sistema remoto.

Azione di sistema

Viene eseguito il backout dei messaggi di input nella coda di backout-requeue o nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che sia in esecuzione il sistema CICS specificato e che vi sia una connessione di comunicazione tra sistemi CICS attiva dal sistema su cui è in esecuzione il monitoraggio bridge.

CSQC775I

transid taskid Impossibile avviare la transazione su questo sistema CICS

Spiegazione

Il campo ID RemoteSys dell'intestazione del messaggio MQCIH è vuoto, ma il token funzione specificato è sconosciuto a CICS. Il monitoraggio del bridge non sa quale sistema CICS ha assegnato il token e quindi lascia il messaggio sulla coda per un altro monitoraggio del bridge da elaborare. Se il token non è valido o è scaduto, è possibile che il messaggio non venga mai elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il campo ID RemoteSys di tutti i messaggi tranne il primo di una sequenza contenga l>ID RemoteSys restituito nel messaggio di risposta precedente. Ciò garantisce che i messaggi vengano instradati direttamente alla regione CICS corretta, migliorano le prestazioni e impediscono la possibilità di messaggi non elaborati.

CSQC776E

transid taskid Valore di tempo FacilityKeep non valido (*nnn*) nel messaggio

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito il codice BRIHRC_INVALID_KEEPTIME, perché il campo FacilityKeepTime dell'intestazione del messaggio MQCIH era zero o superiore al tempo massimo di conservazione consentito (come controllato dal parametro di inizializzazione del sistema BRMAXKEEPTIME CICS).

Azione di sistema

Viene eseguito il backout dei messaggi di input nella coda di backout-requeue o nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Accertarsi che il campo FacilityKeepTime del primo messaggio in una sequenza di transazioni 3270 contenga un valore compreso nell'intervallo valido.

CSQC777E

transid taskid Link3270 errore, RC=codice

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito un codice di ritorno non previsto.

Azione di sistema

Viene eseguito il backout dei messaggi di input nella coda di backout-requeue o nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare CICS COBOL copy book DFHBRIHO per individuare il nome simbolico del codice di ritorno dal valore numerico *code* riportato nel messaggio. Fare quindi riferimento a 'BRIH-RETURN CODE values' nel manuale *CICS External Interfaces Guide* per determinare il significato del codice di ritorno da DFHL3270. Correggere il messaggio di input di conseguenza.

CSQC778E

transid taskid Abendabend - code nella transazione tran-id

Spiegazione

Si è verificata un'interruzione CICS in una transazione in esecuzione nel bridge di link CICS .

Azione di sistema

Viene eseguito il backout dei messaggi di input nella coda di backout-requeue o nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'interruzione e correggere il problema utilizzando le normali tecniche di diagnostica CICS .

CSQC779E

transid taskid Mapset non corrisponde, previsto mapset - id , ricevuto mapset - id

Spiegazione

Il nome della serie di mappe in un vettore della mappa di ricezione non corrisponde al nome richiesto. L'attività bridge non può interpretare la struttura dati dell'applicazione.

Azione di sistema

Viene eseguito il backout dei messaggi di input nella coda di backout-requeue o nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il nome mapset nel messaggio di input corrisponda al nome previsto dalla transazione CICS e restituito nel precedente vettore di richiesta della mappa di ricezione.

CSQC780E

transid taskid Il nome della mappa non corrisponde, previsto map - id , ricevuto map - id

Spiegazione

Il nome della mappa in un vettore della mappa di ricezione non corrisponde al nome richiesto. L'attività bridge non può interpretare la struttura dati dell'applicazione.

Azione di sistema

Viene eseguito il backout dei messaggi di input nella coda di backout-requeue o nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Accertarsi che il nome della mappa nel messaggio di input corrisponda al nome previsto dalla transazione CICS e restituito nel vettore di richiesta della mappa di ricezione precedente.

CSQC781E

transid taskid Vettore bridge non valido

Spiegazione

Il vettore di input bridge non era valido. Gli errori possibili sono:

- La lunghezza del vettore è maggiore della lunghezza del messaggio
- Il tipo di vettore non è riconosciuto
- La lunghezza di un campo è maggiore della sua lunghezza definita
- La lunghezza dei dati di immissione del campo è maggiore della lunghezza definita del campo

Il campo ErrorOffset dell'intestazione MQCIH indica la posizione all'interno del messaggio in cui è stato rilevato l'errore (anche se l'errore effettivo potrebbe essere stato causato da un problema precedente nel messaggio).

Azione di sistema

Viene eseguito il backout dei messaggi di input nella coda di backout-requeue o nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il nome della mappa nel messaggio di input corrisponda al nome previsto dalla transazione CICS e restituito nel vettore di richiesta della mappa di ricezione precedente.

CSQC782E

transid taskid File DFHBRNSF non disponibile

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito il codice BRIHRC_DHFBRNSF_UNAVAILABLE, perché il file dello spazio dei nomi della funzione bridge CICS , DFHBRNSF, non era disponibile per l'utilizzo da parte di CICS.

Azione di sistema

Viene eseguito il backout dei messaggi di input nella coda di backout-requeue o nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il file DFHBRNSF sia definito e disponibile per CICS.

Per informazioni sulla definizione di questo file, consultare "Defining the bridge facility" in *CICS External Interfaces Guide*.

CSQC783I

transid taskid Msg = msgdest, PassTktA=applid

Spiegazione

Ciò conferma le opzioni di avvio del monitor bridge.

CSQC784E

transid taskid Input = parm_string

Spiegazione

È stato rilevato un errore nei parametri di input di inizio bridge. *parm_string* mostra i parametri di input a partire dal punto in cui è stato rilevato l'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il parametro in errore e riavviare il monitor bridge.

CSQC785E

transid taskid Link3270 instradamento non riuscito - non supportato dal sistema CICS

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito il codice BRIHRC_ROUTING_BACKLEVEL_CICS, poiché la richiesta Link3270 è stata instradata a un sistema CICS che non supporta Link3270.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le definizioni di instradamento della transazione CICS . Il sistema CICS di destinazione deve essere CICS Transaction Server Versione 2 Release 2 o superiore.

Per informazioni su Link3270 , consultare "Bridging to 3270 transactions" in *CICS External Interfaces Guide*.

CSQC786E

transid taskid Link3270 instradamento non riuscito - errore di connessione

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito il codice BRIHRC_ROUTING_CONNECTION, poiché un errore di connessione non ha consentito l'instradamento della richiesta Link3270 alla regione remota.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le definizioni di instradamento della transazione CICS . Il sistema CICS di destinazione deve essere attivo e connesso.

Per informazioni su Link3270 , consultare "Bridging to 3270 transactions" in *CICS External Interfaces Guide*.

CSQC787E

transid taskid Link3270 instradamento non riuscito - TERMERR

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito il codice BRIHRC_ROUTING_TERMERR, perché EXEC CICS LINK da DFHL3270 alla region di destinazione non è riuscito con TERMERR.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le definizioni di instradamento della transazione CICS .

Per informazioni su Link3270 , consultare "Bridging to 3270 transactions" in *CICS External Interfaces Guide*.

CSQC788E

transid taskid Link3270 instradamento non riuscito - errore TRANDEF

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito il codice BRIHRC_ROUTING_TRANDEF_ERROR, perché la definizione della risorsa TRANSACTION nella region di instradamento non ha consentito l'instradamento della transazione alla region di destinazione scelta.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le definizioni di instradamento della transazione CICS .

Per informazioni su Link3270 , consultare "Bridging to 3270 transactions" in *CICS External Interfaces Guide*.

CSQC789E

transid taskid Link3270 instradamento non riuscito - errore URM, RC=code CompCode= compcode

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito il codice BRIHRC_ROUTING_URM_LINK_FAILED o BRIHRC_ROUTING_URM_REJECTED, perché il link all'URM (User Replaceable Module) di instradamento dinamico non è riuscito o è stato rifiutato dall'URM.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le definizioni di instradamento della transazione CICS .

Per informazioni sui codici *code* e *compcode* da Link3270 , consultare 'BRIH-RETURNCODE values' in *CICS External Interfaces Guide*.

CSQC790E

transid taskid Transazione non in esecuzione

Spiegazione

Il programma CICS Link3270 DFHL3270 ha restituito il codice BRIHRC_TRANSACTION_NOT_RUNNING, perché non c'era alcuna transazione attualmente in esecuzione sulla funzione bridge, quindi non è possibile trasmettere i dati dal messaggio IBM MQ alla transazione.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare lo stato del sistema CICS .

Per informazioni su Link3270 , consultare "Bridging to 3270 transactions" in *CICS External Interfaces Guide*.

CSQC791E

transid taskid Formato intestazione non valido trovato nel messaggio

Spiegazione

Il campo lunghezza nell'intestazione è inferiore alla lunghezza minima dell'intestazione o superiore alla lunghezza effettiva del messaggio.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il messaggio di immissione contenga solo intestazioni IBM MQ valide. Solo le intestazioni di tipo MQH con campi di concatenamento dell'intestazione standard possono essere visualizzate in un messaggio bridge prima dell'intestazione MQCIH e dei dati dell'applicazione.

CSQC792I

transid taskid RouteMEM= Y/N

Spiegazione

Ciò conferma le opzioni di avvio del monitor bridge.

Messaggi del gestore CF (Coupling Facility) (CSQE ...)

Il valore mostrato per *nome - struttura* nei seguenti messaggi del gestore CF è il nome di 12 caratteri utilizzato da IBM MQ. Il nome esterno di tali strutture CF per l'utilizzo da parte di z/OS è formato aggiungendo al nome IBM MQ il nome del gruppo di condivisione code a cui è connesso il gestore code.

CSQE005I

Struttura *nome - struttura* connessa come *nome - connessione*, versione=*versione*

Spiegazione

Il gestore code si è connesso correttamente alla struttura *nome - struttura*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Il gestore code può ora accedere alla struttura CF.

CSQE006I

Struttura *nome - struttura* nome connessione *nome - connessione* disconnessa

Spiegazione

Il gestore code si è disconnesso dalla struttura CF *nome - struttura*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE007I

evento di tipo evento ricevuto per la struttura *nome - struttura* nome - connessione *nome - connessione*

Spiegazione

Il gestore code ha ricevuto l'evento XES *tipo - evento* per la struttura CF *nome - struttura*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il codice evento per determinare quale evento è stato emesso. I codici evento sono descritti nel manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference* .

CSQE008I

Evento di recupero da *qmgr - name* ricevuto per la struttura *struc - name*

Spiegazione

Il gestore code ha emesso un evento di recupero di livello peer per una struttura CF *nome - struttura*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Il gestore code avvierà l'elaborazione di ripristino del livello peer.

CSQE011I

Fase 1 di recupero avviata per la struttura *nome - struttura* nome connessione *nome - connessione*

Spiegazione

Il ripristino del livello peer ha avviato la fase uno della sua elaborazione, in seguito all'errore di un altro gestore code nel gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui un gestore code all'interno del gruppo di condivisione code non è riuscito.

CSQE012I

Fase di recupero 2 avviata per la struttura *nome - struttura* nome connessione *nome - connessione*

Spiegazione

Il ripristino del livello peer ha avviato la fase due della sua elaborazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE013I

Ripristino fase 1 completato per la struttura *nome - struttura* nome connessione *nome - connessione*

Spiegazione

Il ripristino del livello peer ha completato la fase uno della sua elaborazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE014I

Fase di recupero 2 completata per la struttura *struc - name* nome connessione *conn - name*

Spiegazione

Il ripristino del livello peer ha completato la fase due della sua elaborazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE015I

Fase di recupero 2 non tentata per la struttura *nome - struttura* nome connessione *nome - connessione*

Spiegazione

La fase due dell'elaborazione del ripristino del livello peer non è stata tentata a causa di un precedente errore nella fase uno su uno dei gestori code partecipanti.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. La connessione verrà ripristinata dal gestore code non riuscito al suo riavvio.

Risposta del programmatore di sistema

Analizzare la causa dell'errore, come riportato nei messaggi precedenti.

CSQE016E

Struttura *nome - struttura* nome connessione *nome - connessione* disconnesso, RC=codice - ritorno
reason=reason

Spiegazione

Il gestore code si è disconnesso dalla struttura CF *nome - struttura*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i codici di ritorno e di errore per determinare il motivo per cui la struttura CF è stata disconnessa. I codici sono descritti nel manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference*.

CSQE018I

Creazione dei dati della struttura di gestione avviata

Spiegazione

Il gestore code sta creando i propri dati per la struttura di gestione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE019I

Creazione dati della struttura di gestione completata.

Spiegazione

Il gestore code ha creato i propri dati per la struttura di amministrazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE020E

La connessione *nome - struttura* della struttura come *nome - connessione* non è riuscita, RC=codice - ritorno
reason= reason codes=s1 s2 s3

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a connettersi alla struttura CF *nome - struttura*.

Azione di sistema

Ciò dipende dal componente che ha causato la richiesta di connessione (gestore code o iniziatore del canale) e dal motivo della connessione alla struttura CF. Il componente potrebbe terminare o continuare l'elaborazione ma con funzioni che richiedono la struttura inibita.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i codici di ritorno e di errore per stabilire perché la connessione non è riuscita. I codici *s1 s2 s3* sono i codici di diagnosi XES IXLCONN, descritti nel manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference*.

CSQE021I

Struttura *nome - struttura* connessione come avvertenza *nome - conn*, RC=codice - ritorno
reason=reason codes=s1 s2 s3

Spiegazione

Il gestore code si è connesso correttamente alla struttura CF *nome - struttura*, ma la chiamata XES IXLCONN ha restituito un'avvertenza.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i codici di ritorno e di errore per stabilire perché è stato emesso il messaggio di avvertenza di connessione. I codici *s1 s2 s3* sono i codici di diagnosi XES IXLCONN, descritti nel manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference*.

CSQE022E

Struttura *nome - struttura* non utilizzabile, la dimensione è troppo piccola

Spiegazione

Il gestore code non può utilizzare la struttura denominata (CF) (coupling facility) perché la sua dimensione è inferiore al minimo richiesto da IBM MQ.

Azione di sistema

Il gestore code si disconnette dalla struttura CF (coupling facility), che diventa inutilizzabile. Se si tratta di una struttura dell'applicazione, le code che utilizzano la struttura non sono utilizzabili. Se si tratta della struttura di gestione, il gestore code termina con il codice di completamento X'6C6' e il codice motivo X'00C53000'.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della struttura CF almeno alla dimensione minima richiesta. Consultare [Pianificazione dell'ambiente di storage CF e offload](#) per una guida sulle dimensioni della struttura richieste.

Se la struttura è assegnata e la politica Resource Manager della CF consente di aumentarne la dimensione, utilizzare il comando *z/OS SETXCF START, ALTER, STRNAME=ext - struc - name, SIZE=newsize*. Se la politica non lo consente o lo spazio nella CF che ospita la struttura non è sufficiente, la politica deve essere modificata; la struttura può essere rigenerata utilizzando il comando *z/OS SETXCF START, REBUILD, STRNAME=ext - struc - name*. (In questi comandi, *ext - struc - name* è formato dal prefisso *struc - name* con il nome del gruppo di condivisione code.)

Se la struttura non è assegnata, modificare la politica per specificare un valore *INITSIZE* più grande per la struttura.

CSQE024E

Livello CF non corretto *level1*, richiesto *level2*

Spiegazione

Il gestore code non può unirsi al gruppo di condivisione code perché la versione di *z/OS* utilizzata supporta solo il livello CF *level1*, ma MQ richiede almeno il livello *level2*.

Azione di sistema

Il supporto CF non è attivo.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiornare *z/OS* e la CF (coupling facility) in base alle necessità.

CSQE025E

UOW non valida per *qmgr - name* nell'elenco *list - id* non può essere ripristinato, chiave=*uow - key*

Spiegazione

Un descrittore unità di lavoro è stato letto durante l'elaborazione di ripristino che conteneva dati non previsti. Il descrittore era per il gestore code indicato; si trovava nell'elenco CF (Coupling Facility) *list - id* e aveva la chiave *uow - key* (visualizzata in esadecimale).

Azione di sistema

L'unità di lavoro in errore non può essere elaborata e il descrittore è contrassegnato come in errore. L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire un dump di memoria dell'elenco indicato nella struttura di amministrazione di Coupling Facility per il gestore code *qmgr - name* e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQE026E

Struttura *nome - struttura* inutilizzabile, livello CF non corretto *level1*, richiesto *level2*

Spiegazione

Il gestore code non può utilizzare la struttura CF denominata perché è stata assegnata in una CF che supporta il livello *level1*, ma MQ richiede almeno il livello *level2*.

Azione di sistema

Le code che utilizzano la struttura CF non sono utilizzabili.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiornare la CF o utilizzare una struttura CF che si trovi in un livello di esecuzione CF *level2* o superiore.

CSQE027E

Struttura *struc - name* inutilizzabile, dimensione vettore *n1* non corretto, richiesto *n2*

Spiegazione

Il gestore code non può utilizzare la struttura CF indicata perché gli è stato assegnato un vettore di notifica di elenco di dimensione *n1*, ma MQ richiede almeno una dimensione *n2*. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che non è disponibile un'area di storage hardware (HSA) sufficiente per il vettore.

Azione di sistema

Le code che utilizzano la struttura CF non sono utilizzabili.

Risposta del programmatore di sistema

Non è possibile regolare la quantità di HSA definita per il processore. Invece, ritentare l'applicazione (o un altro processo) che stava tentando di aprire la coda condivisa. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

CSQE028I

Reimpostazione della struttura *nome - struttura* , tutti i messaggi eliminati

Spiegazione

Quando ha tentato di connettersi alla struttura CF indicata, il gestore code ha rilevato che la struttura è stata eliminata, quindi è stata creata una nuova struttura vuota.

Azione di sistema

Tutti i messaggi nelle code che utilizzano la struttura CF vengono eliminati.

CSQE029E

Struttura *nome - struttura* non utilizzabile, versione *v1* diversa dalla versione del gruppo *v2*

Spiegazione

Il gestore code non può utilizzare la struttura CF indicata perché il numero di versione della struttura è diverso da quello del gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il gestore code si disconnette dalla struttura CF, che diventa inutilizzabile. Se si tratta di una struttura dell'applicazione, le code che utilizzano la struttura non sono utilizzabili. Se si tratta della struttura di gestione, il gestore code termina con il codice di completamento X'6C6'e il codice motivo X'00C51057'.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la configurazione del gestore code, del gruppo di condivisione code e del gruppo di condivisione dati sia corretta. In tal caso, annullare l'assegnazione della struttura CF utilizzando

i comandi z/OS **SETXCF FORCE,CON** e **SETXCF FORCE,STRUCTURE**. Quando si utilizzano questi comandi, il nome della struttura è formato dal prefisso *struc - name* con il nome del gruppo di condivisione code.

Potrebbe essere necessario arrestare e riavviare i gestori code.

Nota:

È anche possibile utilizzare il comando **D XCF**, ad esempio **D XCF,STR,STRNAME=MQ7@CSQ_ADMIN** per visualizzare le informazioni sulla struttura e sulle connessioni.

CSQE030I

Impossibile avviare l'applicazione serializzata, dati della struttura di gestione incompleti

Spiegazione

Un'applicazione serializzata ha tentato di avviarsi, ma non è stata in grado di farlo perché uno o più gestori code nel gruppo di condivisione code non hanno completato la creazione dei propri dati per la struttura di gestione. I messaggi CSQE031I e CSQE032I precedono questo messaggio per identificare tali gestori code.

Azione di sistema

Applicazione non avviata. La chiamata MQCONN che ha emesso per connettersi al gestore code ha esito negativo con un codice di completamento MQCC_FAILED e un codice motivo MQRC_CONN_TAG_NOT_USABLE. (Consultare [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per ulteriori informazioni su questi codici.)

Risposta del programmatore di sistema

La struttura di gestione viene automaticamente ricreata. La rigenerazione può verificarsi su qualsiasi membro del QSG. Riavviare l'applicazione dopo che la struttura di gestione è stata ricreata correttamente, come mostrato dal messaggio CSQE037I sul sistema che esegue la ricostruzione.

CSQE031I

Dati della struttura admin da *qmgr - name* incompleti

Spiegazione

Alcune funzioni non sono ancora disponibili perché il gestore code indicato non ha completato la generazione dei dati per la struttura di amministrazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Le funzioni saranno disponibili quando tutti i gestori code identificati dai messaggi CSQE031I e CSQE032I avranno emesso il messaggio CSQE019I.

CSQE032I

Dati della struttura admin da *qmgr - name* non disponibili

Spiegazione

Alcune funzioni non sono ancora disponibili perché il gestore code indicato non è attivo e quindi i suoi dati per la struttura di amministrazione non sono disponibili.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

La ricostruzione della struttura di amministrazione può verificarsi su qualsiasi membro del QSG. Le funzioni saranno disponibili dopo che le strutture di amministrazione saranno state ricreate correttamente. Controllare nel log i messaggi CSQE036I e CSQE037I, che indicano l'avvio e il completamento della ricostruzione della struttura di amministrazione.

CSQE033E

La fase di recupero 1 non è riuscita per la struttura *nome - struttura* nome connessione *nome - connessione*, RC=codice - ritorno motivo= *motivo*

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la fase uno dell'elaborazione di ripristino del livello peer. Il tentativo di ripristino è terminato. *codice di ritorno* e *motivo* sono i codici di diagnosi (in esadecimali) da una chiamata XES IXL.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. La connessione verrà ripristinata dal gestore code non riuscito al suo riavvio.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni sui codici di diagnosi IXL XES. Riavviare il gestore code non riuscito; se non è possibile ripristinarlo, contattare il centro di supporto IBM .

CSQE034E

La fase di recupero 2 non è riuscita per la struttura *nome - struttura* nome connessione *nome - connessione*, RC=*codice - ritorno* motivo=*motivo*

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la fase due dell'elaborazione del ripristino del livello peer. Il tentativo di ripristino è terminato. *codice di ritorno* e *motivo* sono i codici di diagnosi (in esadecimali) da una chiamata XES IXL.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. La connessione verrà ripristinata dal gestore code non riuscito al suo riavvio.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni sui codici di diagnosi IXL XES. Riavviare il gestore code non riuscito; se non è possibile ripristinarlo, contattare il centro di supporto IBM .

CSQE035E

csect - name Struttura *struc - name* in stato non riuscito, ripristino necessario

Spiegazione

Il gestore code ha tentato di utilizzare una struttura CF *nome - struttura*, ma si trova in uno stato non riuscito. L'errore si è verificato in precedenza; non è stato causato dall'utilizzo corrente della struttura.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le code che utilizzano questa struttura CF non saranno accessibili.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi da XES relativi all'errore precedente ed esaminare la causa. Per informazioni sulla diagnosi dei problemi in XES, consultare il manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference* .

Quando il problema viene risolto, emettere un comando RECOVER CFSTRUCT specificando TYPE (NORMAL) per questa e per qualsiasi altra struttura CF non riuscita.

CSQE036I

Creazione dati della struttura di gestione avviata per *qmgr - name*

Spiegazione

Il gestore code sta creando i dati del gestore code indicato per la struttura di amministrazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE037I

Creazione dati della struttura di gestione completata per *qmgr - name*

Spiegazione

Il gestore code ha generato i dati del gestore code indicato per la struttura di amministrazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE038E

La struttura di gestione è piena

Spiegazione

Il gestore code non può scrivere nella struttura di gestione nella CF (coupling facility) perché è piena.

Azione di sistema

Il gestore code ritenta periodicamente il tentativo di scrittura. Se dopo diversi tentativi la struttura è ancora piena, questo messaggio viene rimesso e il gestore code termina con un codice di completamento X'5C6' e un codice motivo 00C53002.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della struttura CF almeno alla dimensione minima richiesta. Consultare Definizione delle risorse CF (Coupling Facility) per istruzioni sulle dimensioni della struttura richieste.

Se la struttura è assegnata e la politica Resource Manager della CF consente di aumentarne la dimensione, utilizzare il comando z/OS SETXCF START, ALTER, STRNAME=*ext - struc - name*, SIZE=*newsize*. Se la politica non consente questa modifica o lo spazio nella CF che ospita la struttura non è sufficiente, è necessario modificare la politica, quindi è possibile ricreare la struttura utilizzando il comando z/OS SETXCF START, REBUILD, STRNAME=*ext - struc - name*. In questi comandi, *ext - struc - name* è formato dal prefisso CSQ_ADMIN con il nome del gruppo di condivisione code.

Se la struttura non è assegnata, modificare la politica per specificare un valore INITSIZE più grande per la struttura.

CSQE040I

È necessario eseguire il backup della struttura *nome - struttura*

Spiegazione

L'ultimo backup per la struttura CF indicata non è molto recente. A meno che i backup non vengano eseguiti di frequente, il tempo per ripristinare i messaggi persistenti sulle code condivise potrebbe diventare eccessivo.

Il messaggio viene emesso al momento del checkpoint se il gestore code è stato quello che ha eseguito l'ultimo backup o se ha utilizzato la struttura da quando è stato eseguito l'ultimo backup.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando BACKUP CFSTRUCT (su qualsiasi gestore code nel gruppo di condivisione code) per creare un nuovo backup della struttura CF. Si consiglia di impostare una procedura per eseguire automaticamente backup frequenti.

CSQE041E

Il backup della struttura *nome - struttura* è più vecchio di un giorno

Spiegazione

L'ultimo backup per la struttura CF indicata è più vecchio di un giorno. A meno che i backup non vengano eseguiti frequentemente, il tempo per ripristinare i messaggi persistenti sulle code condivise potrebbe diventare eccessivo.

Il messaggio viene emesso al momento del checkpoint se il gestore code è stato quello che ha eseguito l'ultimo backup o se ha utilizzato la struttura da quando è stato eseguito l'ultimo backup.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando BACKUP CFSTRUCT (su qualsiasi gestore code nel gruppo di condivisione code) per creare un nuovo backup della struttura CF. Si consiglia di impostare una procedura per eseguire automaticamente backup frequenti.

CSQE042E

csect - name Struttura *struc - name* inutilizzabile, nessuna memoria EMC disponibile

Spiegazione

Il gestore code non può utilizzare la struttura CF indicata perché la sua dimensione è inferiore al minimo richiesto da IBM MQ. In particolare, gli algoritmi di assegnazione della CF non sono stati in grado di rendere disponibile alcuna memoria EMC (event monitor control) durante l'assegnazione.

Azione di sistema

Il gestore code si disconnette dalla struttura CF e la struttura CF diventa inutilizzabile. Se si tratta di una struttura dell'applicazione, le code che utilizzano la struttura non sono utilizzabili. Se si tratta della struttura di amministrazione, il gestore code termina con il codice di completamento X'6C6' e il codice motivo X'00C53003'.

Risposta del programmatore di sistema

Disconnettere tutti i connettori dalla struttura, quindi emettere

```
SETXCF FORCE,STR,STRNAMEname
```

per ottenere la struttura deallocata dalla CF prima di ridimensionare la struttura.

Aumentare la dimensione della struttura CF almeno alla dimensione minima richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare [Pianificazione dell'ambiente di archiviazione CF e offload](#).

Se la struttura è assegnata e la politica Resource Manager della funzione coppia ne consente l'aumento, utilizzare il comando di sistema z/OS :

```
SETXCF START,ALTER,STRNAME=ext-struct-name,SIZE=newsize
```

Se la politica CFRM non consente un aumento della dimensione o non vi è spazio sufficiente nella CF che ospita la struttura, la politica deve essere modificata. La struttura può quindi essere ricreata utilizzando il comando di sistema z/OS :

```
SETXCF START,REBUILD,STRNAME=ext-struct-name
```

In questi comandi, *ext - struc - name* è formato dal prefisso *struc - name* con il nome del gruppo di condivisione code.

Se la struttura non è assegnata, modificare la politica CFRM per specificare una INITSIZE più grande per la struttura.

CSQE101I

csect - name Impossibile eseguire il backup o ripristinare la struttura *struc - name*, struttura in uso

Spiegazione

È stato immesso un comando BACKUP o RECOVER CFSTRUCT oppure è stato avviato il ripristino automatico per una struttura CF utilizzata da un altro processo. La causa più probabile è che un altro comando BACKUP o RECOVER CFSTRUCT, o il ripristino automatico, sia già in corso su uno dei gestori code attivi nel gruppo di condivisione code.

Questo messaggio può essere emesso anche quando il sistema impedisce nuove connessioni alla struttura CF.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando o il ripristino automatico per la struttura identificata viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che sia stato immesso il nome corretto della struttura CF nel comando. In tal caso, attendere che il processo corrente termini prima di immettere nuovamente il comando, se necessario.

Se non vi sono altri BACKUP o RECOVER CFSTRUCT già in corso, controllare i messaggi precedenti che indicano il motivo per cui le connessioni alla struttura CF vengono impediti.

CSQE102E

csect - name Impossibile ripristinare la struttura *struc - name*, non in stato non riuscito

Spiegazione

È stato immesso un comando RECOVER CFSTRUCT per una struttura CF che non si trova in uno stato di errore. È possibile ripristinare solo una struttura CF precedentemente in errore.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che sia stato immesso il nome corretto della struttura CF nel comando.

CSQE103E

csect - name Impossibile ripristinare le strutture, i dati della struttura di gestione non sono completi

Spiegazione

È stato emesso un comando RECOVER CFSTRUCT, ma non è stato possibile eseguire il ripristino poiché uno o più gestori code nel gruppo di condivisione code non hanno completato la generazione dei relativi dati per la struttura di gestione.

Azione di sistema

i messaggi CSQE031I e CSQE032I vengono inviati alla console z/OS per identificare tali gestori code. L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

La struttura di gestione viene automaticamente ricreata. La rigenerazione può verificarsi su qualsiasi membro del QSG. Immettere nuovamente il comando dopo che la struttura di gestione è stata ricreata correttamente, come mostrato dal messaggio CSQE037I sul sistema che esegue la rigenerazione.

CSQE104I

csect - name Attività RECOVER avviata per la struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Il gestore code ha avviato correttamente un'attività per elaborare il comando RECOVER CFSTRUCT per la struttura CF indicata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE105I

csect - name attività BACKUP avviata per la struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Il gestore code ha avviato correttamente un'attività per elaborare il comando BACKUP CFSTRUCT per la struttura CF indicata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE106E

csect - name Impossibile eseguire il backup della struttura *nome - struttura*, motivo=*motivo*

Spiegazione

È stato immesso un comando BACKUP CFSTRUCT per una struttura CF, ma non è stato possibile eseguire il backup.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il codice di errore per determinare il motivo per cui non è stato possibile eseguire il backup della struttura CF. I codici sono descritti in ["IBM MQ for z/OS codici"](#) a pagina 956 e nel manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference*.

CSQE107E

csect - name Impossibile eseguire il backup o ripristinare la struttura *struc - name*, la struttura non è mai stata utilizzata

Spiegazione

È stato immesso un comando BACKUP o RECOVER CFSTRUCT oppure è stato avviato il ripristino automatico per una struttura CF che non è stata mai utilizzata e che quindi non contiene messaggi o dati.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando o il ripristino automatico per la struttura identificata viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che sia stato immesso il nome corretto della struttura CF nel comando.

CSQE108E

csect - name Impossibile eseguire il backup o ripristinare la struttura *struc - name*, la struttura non supporta il recupero

Spiegazione

È stato immesso un comando BACKUP o RECOVER CFSTRUCT oppure è stato avviato il ripristino automatico per una struttura CF con una funzionalità incompatibile con questo processo; ad esempio, il livello della struttura CF non è sufficientemente elevato per supportare il recupero oppure l'attributo RECOVER è impostato su NO.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando o il ripristino automatico per la struttura identificata viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che la struttura CF sia ad un livello di funzionalità che consenta l'utilizzo del comando BACKUP o RECOVER CFSTRUCT e che il suo attributo MQ RECOVER sia impostato su YES. È possibile controllare i valori utilizzando il comando DIS CFSTRUCT (*) ALL. Verificare che sia stato immesso il nome corretto della struttura CF nel comando.

CSQE109E

csect - name Impossibile ripristinare la struttura *struc - name*, nessuna informazione di backup disponibile

Spiegazione

È stato immesso un comando RECOVER CFSTRUCT o è stato avviato il recupero automatico per una struttura CF, ma non è stato possibile trovare alcuna informazione di backup.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando o il ripristino automatico per la struttura identificata viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che sia stato immesso il nome corretto della struttura CF nel comando. In questo caso, emettere un comando BACKUP CFSTRUCT per assicurarsi che le informazioni di backup siano disponibili.

CSQE110E

csect - name PURGE non consentito per la struttura *nome - struttura*

Spiegazione

È stato immesso un comando RECOVER CFSTRUCT per la struttura CF *nome - struttura* utilizzando TYPE (PURGE). Questa struttura CF è una struttura dell'applicazione di sistema. Per evitare la perdita di messaggi sulle code di sistema TYPE (PURGE) non è consentito per le strutture dell'applicazione di sistema.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando senza l'opzione TYPE (PURGE).

Se il ripristino della struttura ha esito negativo, contattare il centro di supporto di IBM .

CSQE111I

csect - name Structure *struct - name* verrà impostato sullo stato non riuscito per consentire il recupero dei data set SMDS non riusciti

Gravità

0

Spiegazione

Il comando **RECOVER CFSTRUCT** è stato immesso per una struttura che non si trova nello stato non riuscito, ma almeno uno dei dataset SMDS correlati è attualmente contrassegnato come non riuscito e richiede il recupero. La struttura verrà messa nello stato non riuscito per renderla non disponibile per l'utilizzo normale in modo da poter continuare il ripristino.

Azione di sistema

La struttura è contrassegnata come non riuscita e l'elaborazione del ripristino continua.

CSQE112E

csect - name Impossibile recuperare la struttura *struct - name*, impossibile leggere i log richiesti.

Spiegazione

Un comando RECOVER CFSTRUCT o un ripristino automatico della struttura non è riuscito a leggere i log richiesti per ripristinare una struttura.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Il ripristino automatico della struttura non verrà tentato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che i log contenenti l'intervallo RBA indicato nel messaggio CSQE130I siano disponibili e immettere nuovamente il comando.

Controllare eventuali errori o interruzioni precedenti che riportano problemi utilizzando i log.

Immettere RECOVER CFSTRUCT (*nome-struct*) per ritentare il ripristino della struttura.

CSQE120I

Backup della struttura *nome - struttura* avviato in RBA=*rba*

Spiegazione

Si sta eseguendo il backup della struttura CF indicata in seguito a un comando BACKUP CFSTRUCT. Il backup inizia dall'RBA indicato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE121I

csect - name Backup della struttura *struc - name* completato alle RBA=*rba*, dimensione *n* MB

Spiegazione

Il backup della struttura CF indicata è stato eseguito correttamente. Il backup termina all'RBA indicato e *n* è la dimensione approssimativa in megabyte.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE130I

Ripristino della struttura *struc - name* avviato, utilizzando l'intervallo di log *qmgr - name* da RBA=*from - rba* a RBA=*to - rba*

Spiegazione

Il recupero della struttura CF è in fase di avvio in risposta a un comando RECOVER CFSTRUCT. Deve leggere l'intervallo di log mostrato per determinare come eseguire il ripristino. I log vengono letti all'indietro, dall'ora dell'ultimo errore delle strutture da ripristinare all'ultima ora dell'ultimo backup riuscito di tali strutture.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE131I

csect - name Ripristino della struttura *struc - name* completato

Spiegazione

La struttura CF indicata è stata ripristinata correttamente. La struttura è disponibile per essere riutilizzata.

Il recupero della struttura CF è stato avviato in risposta a un comando RECOVER CFSTRUCT. L'intervallo di log ha determinato come eseguire il ripristino. I log vengono letti all'indietro, dall'ora dell'ultimo errore delle strutture da ripristinare all'ultima ora dell'ultimo backup riuscito di tali strutture.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE132I

Ripristino della struttura avviato, utilizzando l'intervallo di log da LRSN=*from - lrsn* a LRSN=*to - lrsn*

Spiegazione

Il recupero della struttura CF è in fase di avvio in risposta a un comando RECOVER CFSTRUCT. Deve leggere l'intervallo di log mostrato per determinare come eseguire il ripristino. I log vengono letti all'indietro, dall'ora dell'ultimo errore delle strutture da ripristinare all'ultima ora dell'ultimo backup riuscito di tali strutture.

Consultare [Ripristino di una struttura CF](#) per ulteriori informazioni.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE133I

Recupero della struttura durante la lettura del log all'indietro, LRSN= *lrsn*

Spiegazione

Viene emesso periodicamente durante la lettura del log dal ripristino della struttura CF per mostrare l'avanzamento. L'intervallo di log che deve essere letto viene visualizzato nel precedente messaggio CSQE132I.

Il recupero della struttura CF è in fase di avvio in risposta a un comando RECOVER CFSTRUCT. Deve leggere l'intervallo di log mostrato per determinare come eseguire il ripristino. I log vengono letti all'indietro, dall'ora dell'ultimo errore delle strutture da ripristinare all'ultima ora dell'ultimo backup riuscito di tali strutture.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se questo messaggio viene emesso ripetutamente con lo stesso valore LRSN, esaminare la causa; ad esempio, MQ potrebbe essere in attesa del montaggio di un nastro con un dataset del log di archivio.

CSQE134I

Log di lettura recupero struttura completato

Spiegazione

Il ripristino della struttura CF viene avviato in risposta a un comando RECOVER CFSTRUCT. Deve leggere l'intervallo di log mostrato per determinare come eseguire il ripristino. I log vengono letti all'indietro, dall'ultima ora di errore delle strutture da ripristinare, alla prima ora di backup riuscita di tali strutture.

Il ripristino della struttura CF ha completato la lettura dei log. Le singole strutture possono ora essere recuperate.

Azione di sistema

Ogni struttura CF viene ripristinata indipendentemente, come mostrato dai messaggi CSQE130I e CSQE131I.

CSQE135I

Recupero della struttura *nome* - *struttura* log di lettura, RBA=*rba*

Spiegazione

Viene emesso periodicamente durante la lettura del log per il ripristino della struttura CF indicata per mostrare l'avanzamento. L'intervallo di log che deve essere letto è visualizzato nel precedente messaggio CSQE130I.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se questo messaggio viene emesso ripetutamente con lo stesso valore RBA, esaminare la causa; ad esempio, MQ potrebbe essere in attesa di un nastro con un dataset di log di archivio da montare.

CSQE136I

Errore restituito da Db2 durante la cancellazione della coda *nome* - *coda*, numero intestazione elenco=*numero intestazione elenco*, numero struttura=*strucnum*

Gravità

4

Spiegazione

Per i messaggi della coda condivisa di dimensione superiore a 63 KB i dati dei messaggi vengono conservati come uno o più BLOB (binary large object) in una tabella Db2. Db2 ha restituito un errore durante la cancellazione di questi messaggi dalla tabella.

Si noti che il numero di intestazione dell'elenco e il numero della struttura vengono emessi in formato esadecimale.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

I messaggi sono stati eliminati dalla CF (Coupling Facility) ma i dati del messaggio potrebbero rimanere in Db2 come BLOB orfani. Questo messaggio è normalmente preceduto dal messaggio CSQ5023E. Esaminare il log del lavoro Db2 per determinare il motivo per il quale si è verificato l'errore. I messaggi orfani possono essere eliminati emettendo il comando **'DISPLAY GROUP OBSMSGS (YES)'** dopo 24 ore.

CSQE137E

csect - name Db2 e struttura CF non sincronizzati per la coda *queue - name*, numero intestazione elenco = *numero intestazione elenco*, numero struttura = *strucnum*

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore code ha identificato una discrepanza tra le informazioni memorizzate su una coda nella CF e le informazioni corrispondenti in Db2.

Si noti che il numero di intestazione dell'elenco e il numero della struttura vengono emessi in formato esadecimale.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le applicazioni non sono in grado di aprire la coda interessata finché la discrepanza non viene risolta dal programmatore di sistema.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code è stato recentemente recuperato da un backup, il processo di recupero deve essere riesaminato per assicurarsi che tutto sia stato ripristinato correttamente, incluse le tabelle Db2 associate al gestore code.

Se non è possibile determinare la causa del problema, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

CSQE138I

csect - name La struttura nome - struttura è già nello stato non riuscito

Spiegazione

È stato immesso un comando **RESET CFSTRUCT ACTION(FAIL)** per una struttura CF che è già nello stato non riuscito.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

CSQE139I

csect - name Impossibile eseguire la struttura nome - struttura, struttura in uso

Spiegazione

È stato emesso un comando **RESET CFSTRUCT ACTION(FAIL)** per una struttura CF utilizzata da un'altro processo

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che sia stato immesso il nome corretto della struttura CF nel comando. In caso affermativo, attendere che il processo termini prima di immettere nuovamente il comando, se necessario.

CSQE140I

csect - name Iniziatore dell'ascolto degli eventi ENF 35 per la struttura *nome - struttura*

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code si è registrato per ricevere gli eventi ENF 35 e tenterà di riconnettersi alla struttura identificata se viene notificato che una risorsa CF è diventata disponibile.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE141I

csect - name Arresto dell'ascolto per gli eventi ENF 35 per la struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Il gestore code ha annullato la registrazione dalla ricezione di eventi ENF 35 per la struttura identificata e non tenterà di riconnettersi ad essa se viene notificato che una risorsa CF è diventata disponibile.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE142I

csect - name Perdita totale di connettività riportata per la struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Al gestore code è stato notificato che nessun sistema nel sysplex ha la connettività alla CF in cui è allocata la struttura identificata.

Azione di sistema

Se il ripristino automatico è stato abilitato per la struttura identificata, uno dei gestori code nel gruppo di condivisione code tenterà di recuperare la struttura in una CF (Coupling Facility) alternativa, se disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare e risolvere la perdita di connessione alla CF (coupling facility) su cui è assegnata la struttura.

CSQE143I

csect - name Perdita parziale di connettività riportata per la struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Il gestore code ha perso la connettività alla CF (Coupling Facility) in cui è assegnata la struttura identificata ed è stato notificato che la CF è ancora disponibile su altri sistemi nel sysplex.

Azione di sistema

Una rigenerazione gestita dal sistema verrà pianificata per rigenerare la struttura in una CF alternativa, se disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare e risolvere la perdita di connessione alla CF (coupling facility) su cui è assegnata la struttura.

CSQE144I

csect - name Rigenerazione gestita dal sistema avviata per la struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Il gestore code ha avviato una rigenerazione gestita dal sistema per la struttura identificata su una CF alternativa.

Azione di sistema

L'elaborazione continua e una volta completato il processo, si riceve il messaggio CSQE005I.

CSQE145E

csect - name Il ripristino automatico per la struttura *nome - struttura* non è possibile, nessuna CF alternativa definita nella politica CFRM

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code ha perso la connettività alla CF (Coupling Facility) in cui è assegnata la struttura identificata, ma non può ripristinare automaticamente la struttura perché non esiste alcuna CF alternativa nell'elenco delle preferenze CFRM.

Azione di sistema

L'elaborazione continua senza connettività alla struttura. Le code che risiedono nella struttura dell'applicazione rimangono non disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare e risolvere la perdita di connettività alla CF (Coupling Facility) su cui è assegnata la struttura.

CSQE146E

csect - name Ricreazione gestita dal sistema per struttura *nome - struttura* non riuscita, motivo=*motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code ha tentato di avviare una rigenerazione gestita dal sistema per la struttura identificata ma non è stato possibile eseguire la rigenerazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua senza connettività alla struttura. Le code che risiedono nella struttura dell'applicazione rimangono non disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il codice di errore per stabilire perché non è stato possibile completare la rigenerazione gestita dal sistema. I codici sono descritti nel manuale z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference.

CSQE147I

csect - name La rigenerazione gestita dal sistema per la struttura *nome - struttura* è già in corso

Spiegazione

Il gestore code ha tentato di avviare una rigenerazione gestita dal sistema per la struttura identificata, ma ha determinato che un altro gestore code nel gruppo di condivisione code l'ha già avviata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE148I

csect - name Perdita dell'elaborazione della connettività per la struttura *nome - struttura* differita

Spiegazione

Il gestore code ha perso la connettività alla CF in cui è allocata la struttura identificata, ma MVS ha richiesto che il gestore code non intraprenda alcuna azione fino a quando non viene ricevuta una notifica successiva.

Azione di sistema

L'elaborazione continua senza connettività alla struttura. Le code che risiedono nella struttura dell'applicazione rimangono non disponibili.

CSQE149I

csect - name In attesa della disconnessione di altri gestori code dalla struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Il gestore code ha perso la connettività alla CF (Coupling Facility), in cui è assegnata la struttura identificata, ma non può eliminare la struttura o avviare una rigenerazione gestita dal sistema perché uno o più gestori code che hanno perso anche la connettività rimangono connessi ad essa.

Azione di sistema

Il gestore code ritenterà periodicamente l'operazione tentata finché tutti i gestori code non si saranno disconnessi.

CSQE150I

csect - name Rigenerazione gestita dal sistema già completata per la struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Una rigenerazione gestita dal sistema per la struttura identificata non è necessaria poiché è stata completata un'altra richiesta di rigenerazione della struttura.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE151I

csect - name Perdita della tolleranza di connettività della struttura admin abilitata

Spiegazione

Se un gestore code nel gruppo di condivisione code perde la connettività alla struttura di gestione, la struttura verrà ricreata in una CF alternativa, se disponibile.

Se non è possibile ricreare la struttura, alcune funzioni della coda condivisa sui gestori code che hanno perso la connettività non saranno disponibili fino a quando non verrà ripristinata la connettività alla struttura. L'accesso alle code private non verrà influenzato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE152I

csect - name Perdita della tolleranza di connettività della struttura admin disabilitata

Spiegazione

Se il gestore code perde la connettività con la struttura di amministrazione, non viene effettuato alcun tentativo di rigenerazione. Il gestore code viene terminato con il codice di interruzione 5C6-00C510AB.

Ciò può verificarsi se l'attributo del gestore code CFCONLOS è impostato su TERMINATE.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE153I

csect - name Il ripristino automatico per la struttura *struct - name* è stato pianificato

Spiegazione

Il gestore code ha rilevato che la struttura identificata che ha il ripristino automatico abilitato, ha avuto esito negativo o la connettività ad esso è stata persa su tutti i sistemi nel sysplex.

Il gestore code ha pianificato un recupero della struttura.

Azione di sistema

Uno dei gestori code attivi nel gruppo di condivisione code tenterà di recuperare la struttura identificata.

CSQE154I

csect - name Structure *struct - name* è stato eliminato

Spiegazione

Il gestore code ha eliminato correttamente la struttura identificata dalla CF (Coupling Facility).

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE155I

csect - name Structure *struct - name* è già stato eliminato

Spiegazione

Il gestore code ha tentato di eliminare la struttura identificata dalla CF (coupling facility). Non è stato possibile eliminarlo perché non è stato assegnato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE156I

csect - name Structure *struct - name* è già stato riassegnato

Spiegazione

Il gestore code ha perso la connettività alla struttura identificata. Durante il tentativo di eliminare la struttura, il gestore code ha rilevato che la struttura è stata riallocata poiché la connettività è stata persa.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQE157E

csect - name Impossibile recuperare la struttura *struc - name*, nessuna CF adatta disponibile

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando RECOVER CFSTRUCT oppure è stato avviato il ripristino automatico per la struttura identificata, ma non era disponibile alcuna funzione di accoppiamento adatta in cui assegnarla.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando o il ripristino automatico per la struttura identificata viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che sia disponibile una CF (Coupling Facility) appropriata nell'elenco di preferenze CFRM per la struttura identificata, quindi immettere nuovamente il comando.

CSQE158E

csect - name Recovery of structure *struc - name* failed, reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Il ripristino della struttura CF (coupling facility) identificata non è riuscito.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le code che utilizzano la struttura CF (coupling facility) identificata non saranno accessibili.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento ai codici CF (Coupling Facility) (X'C5') per informazioni sul codice di errore. Utilizzare queste informazioni per risolvere il problema, quindi immettere nuovamente il comando RECOVER CFSTRUCT per le strutture che non hanno il ripristino automatico abilitato.

CSQE159I

csect - name In attesa del completamento della ricostruzione della struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Il gestore code ha perso la connettività alla CF (Coupling Facility), in cui è allocata la struttura identificata, ma non può eliminare la struttura o avviare una rigenerazione gestita dal sistema, poiché una rigenerazione della struttura è attualmente in corso.

Azione di sistema

Il gestore code ritenterà periodicamente l'operazione tentata, fino al termine della rigenerazione della struttura.

CSQE160I

csect - name Il ripristino automatico per la struttura *struc - name* è sospeso

Spiegazione

Il gestore code ha rilevato che il ripristino per la struttura *nome - struttura* non è possibile. Il recupero automatico della struttura è sospeso.

Azione di sistema

Il ripristino automatico per la struttura *nome - struttura* è sospeso. Il ripristino automatico viene ripreso quando viene stabilita una connessione con esito positivo alla struttura.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare eventuali errori precedenti o le interruzioni anomale che riportano problemi di ripristino della struttura.

Immettere RECOVER CFSTRUCT (*nome-struct*) per ritentare il ripristino della struttura.

CSQE161E

csect - name lo stato QSG è incongruente; nessun dato XCF per il gestore code *qmgr - number*

Spiegazione

Un comando RECOVER CFSTRUCT o un ripristino automatico della struttura non è stato in grado di leggere tutti i dati di log richiesti per il recupero, poiché non c'erano dati XCF per uno dei gestori code in QSG. *qmgr - number* è il numero del gestore code interessato nelle tabelle MQ Db2 .

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata. Il ripristino automatico della struttura non verrà tentato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code con numero *qmgr - number* nelle tabelle MQ Db2 è stato rimosso in modo forzato dal QSG, quindi aggiunto nuovamente al QSG, avviare il gestore code ed emettere di nuovo il comando RECOVER CFSTRUCT. Altrimenti, reimpostare la struttura su uno stato vuoto immettendo il comando RECOVER CFSTRUCT TYPE (PURGE).

CSQE201E

La richiesta del gestore supporti non è riuscita con codice di errore *ccccffss* durante l'elaborazione della richiesta *req* per l'intervallo di controllo *rci* in SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il tentativo di richiesta del gestore supporti indicato (READ, UPDATE o FORMAT) per il dataset.

ccccffss

è il codice di ritorno del gestore supporti in formato esadecimale. L'ultimo byte *ss* indica il tipo generale di errore:

08

Errore di estensione

0C

Errore logico

10

Errore I/O permanente

14

Errore non determinato

Il campo *cccc* identifica l'errore specifico e il campo *ff* identifica la funzione che ha restituito l'errore. Consultare il manuale *z/OS DFSMSdfp Diagnosis* per ulteriori dettagli sui codici di ritorno del gestore supporti.

posizione

specifica il tipo di richiesta:

LETTURA

Leggere uno o più intervalli di controllo.

AGGIORNA

Riscrivere uno o più intervalli di controllo.

FORMATO

Formattare uno o più intervalli di controllo.

rci

identifica il numero RCI (relative control interval) dell'intervallo di controllo a cui si accede, in formato esadecimale.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

In genere, lo stato **SMDS** viene impostato su **FAILED** (se è il dataset di proprietà del gestore code corrente) o lo stato **SMDSCONN** viene impostato su **ERROR** (se è un dataset di proprietà di un gestore code differente).

Risposta del programmatore di sistema

Se il problema è un errore I/O permanente causato da un danneggiamento del dataset ed è stata abilitata la registrazione di ripristino, il dataset può essere ripristinato ricreandolo da un backup e riapplicando le modifiche registrate utilizzando il comando **RECOVER CFSTRUCT**.

Se il data set è temporaneamente non disponibile (ad esempio a causa di un problema di connettività della periferica) ma non è danneggiato, quando il data set è nuovamente disponibile, può essere riportato all'utilizzo normale utilizzando il comando **RESET SMDS** per impostare lo stato su **RECOVERED**.

CSQE202E

Il servizio gestore supporti non è riuscito con codice di ritorno *ret - code*, codice di feedback *feedback - code*, elaborazione *funzione* per SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname*

Gravità

8

Spiegazione

Una funzione dei servizi di supporto del gestore supporti (MMGRSRV) ha restituito un errore non previsto.

codice di ritorno

indica il codice di ritorno MMGRSRV , in esadecimale.

08

Errore Media Manager Services.

14

errore che non è possibile determinare

codice feedback

indica il codice di feedback interno MMGRSRV a 8 byte, in esadecimale.

Per l'elaborazione CONNECT , il primo byte di questo codice di feedback è uguale alle informazioni di errore VSAM OPEN restituite in ACBERFLG.

funzione

indica il tipo di funzione richiesto, che può essere uno dei seguenti:

CONNETTI

Aprire il dataset.

DISCONNETTI

Chiudere il dataset.

Estendi

Estendere il dataset scritto dal gestore code corrente o ottenere l'accesso alle estensioni aggiunte di recente per un dataset che è stato esteso da un altro gestore code.

CATREAD

Ottenere i numeri di intervallo di controllo allocati e utilizzati più elevati dalla voce di catalogo per il dataset corrente.

CATUPDT

Aggiornare l'intervallo di controllo più elevato utilizzato nella voce di catalogo per il dataset corrente, dopo la formattazione di nuove estensioni.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

In genere, lo stato **SMDS** viene impostato su **FAILED** (se è il dataset di proprietà del gestore code corrente) o lo stato **SMDSCONN** viene impostato su **ERROR** (se è un dataset di proprietà di un gestore code differente).

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio è in genere preceduto da un messaggio di sistema come IEC161I da VSAM o DFP che indica la natura dell'errore.

Se il problema è un errore I/O permanente causato da un danneggiamento del dataset ed è stata abilitata la registrazione di ripristino, il dataset può essere ripristinato ricreandolo da un backup e riapplicando le modifiche registrate utilizzando il comando **RECOVER CFSTRUCT**.

Se il data set è temporaneamente non disponibile (ad esempio a causa di un problema di connettività della periferica) ma non è danneggiato, quando il data set è nuovamente disponibile, può essere riportato all'utilizzo normale utilizzando il comando **RESET SMDS** per impostare lo stato su **RECOVERED**.

CSQE211I

La formattazione è in corso per *count* pagine in SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname*

Gravità

0

Spiegazione

Il dataset viene formattato dalla pagina utilizzata più alta corrente alla pagina assegnata più alta. Questo messaggio viene visualizzato quando è stata assegnata una nuova estensione o subito dopo l'apertura di un dataset esistente che non è stato completamente formattato (ovvero, la pagina utilizzata più alta è inferiore alla pagina assegnata più alta).

conteggio

indica il numero di pagine che devono essere formattate (in decimali).

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

La formattazione continua.

CSQE212I

La formattazione è completa per il dataset SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname*

Gravità

0

Spiegazione

La formattazione del dataset è stata completata e la pagina più utilizzata è stata aggiornata correttamente nel catalogo.

DSNAME

identifica il dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

Azione di sistema

Lo spazio appena formattato viene reso disponibile per l'uso.

CSQE213I

Il data set SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname* è ora *percentuale*% pieno

Gravità

0

Spiegazione

Il dataset è quasi pieno.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

percentuale

mostra la percentuale di blocchi di dati nel dataset attualmente in uso.

Questo messaggio viene emesso quando il dataset diventa pieno al 90%, pieno al 92% e così via, fino al 100%. Dopo che questo messaggio è stato emesso per una particolare percentuale, non viene emesso di nuovo fino a quando l'utilizzo non è stato modificato in entrambe le direzioni di almeno il 2%. Se l'utilizzo diminuisce fino all' 88% o meno (come risultato dell'eliminazione dei messaggi o come risultato dell'espansione del dataset) viene emesso un messaggio finale per indicare la nuova percentuale di utilizzo.

Azione di sistema

Se l'espansione è consentita, il dataset viene espanso. Se il dataset raggiunge il 100% di riempimento, le richieste di inserimento di nuovi messaggi che richiedono spazio nel dataset vengono rifiutate con il codice di ritorno MQRC_STORAGE_MEDIUM_FULL.

Risposta del programmatore di sistema

È possibile controllare l'utilizzo in modo più dettagliato utilizzando il comando **DISPLAY USAGE** con la parola chiave **SMDS**.

CSQE215I

Non è possibile espandere ulteriormente il dataset SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname* perché è stato assegnato il numero massimo di estensioni

Gravità

0

Spiegazione

L'interfaccia del gestore supporti ha indicato che il dataset ha raggiunto il numero massimo di estensioni e non può essere espanso ulteriormente.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Questo messaggio può essere emesso quando il dataset viene aperto o dopo un tentativo di espansione, che potrebbe essere stato eseguito correttamente, come indicato dai messaggi precedenti.

Azione di sistema

L'opzione di espansione per il dataset viene modificata in **DSEXPAND(NO)** per impedire ulteriori tentativi di espansione.

Risposta del programmatore di sistema

L'unico modo per espandere ulteriormente il dataset consiste nel renderlo temporaneamente non disponibile utilizzando il comando **RESET SMDS** per contrassegnare lo stato come **FAILED**, copiarlo in una nuova ubicazione utilizzando estensioni più grandi, quindi renderlo nuovamente disponibile utilizzando il comando **RESET SMDS** per contrassegnare lo stato come **RECOVERED**.

CSQE217I

L'espansione di SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname* ha avuto esito positivo, *count* pagine aggiunte, total pages

Gravità

0

Spiegazione

Il dataset è stato espanso e una o più nuove estensioni sono state aggiunte correttamente.

nome gestore code

identifica il gestore code, proprietario del dataset del messaggio condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

conteggio

indica il numero di nuove pagine che sono state assegnate (in decimale).

Totale

indica il numero totale di pagine attualmente assegnate (in decimali).

Azione di sistema

Il gestore code formatta lo spazio appena assegnato.

CSQE218E

L'espansione del data set SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*nome - struttura*) *dsname* non è riuscita

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di espandere il data set, ma non è riuscito, in genere perché lo spazio disponibile era insufficiente.

nome gestore code

identifica il gestore code, proprietario del dataset del messaggio condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

L'opzione di espansione per il dataset viene modificata in **DSEXPAND(NO)** per impedire ulteriori tentativi di espansione.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare i messaggi da VSAM o DFP che spiegano perché la richiesta ha avuto esito negativo ed eseguire le azioni richieste.

Se lo spazio viene reso disponibile in un secondo momento, modificare di nuovo l'opzione di espansione per consentire un nuovo tentativo di espansione.

CSQE219I

Estensioni aggiornate per SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname*, *count* pagine aggiunte, totale pagine

Gravità

0

Spiegazione

Il dataset è stato esteso da un altro gestore code. Il gestore code corrente ha utilizzato i servizi del gestore supporti per aggiornare le informazioni sull'estensione per il dataset aperto per leggere i dati del messaggio nelle nuove estensioni.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

conteggio

indica il numero di nuove pagine che sono state assegnate (in decimali).

Totale

indica il numero totale di pagine attualmente assegnate (in decimali).

Azione di sistema

Le nuove estensioni vengono rese visibili al gestore code corrente.

CSQE222E

Assegnazione dinamica del dataset SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname* non riuscito con codice di ritorno *ret - code*, codice motivo *eeeeiiii*

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di allocare il dataset utilizzando il nome del dataset formato utilizzando il nome **DSGROUP** generico e inserendo il nome gestore code, ma la macro DYNALLOC ha restituito un errore.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

codice di ritorno

mostra il codice di ritorno da DYNALLOC, in formato decimale.

eeeeiiii

mostra il codice di errore, costituito dai codici di errore e di informazioni restituiti da DYNALLOC, in formato esadecimale.

Azione di sistema

In genere, lo stato **SMDS** viene impostato su **FAILED** (se è il dataset di proprietà del gestore code corrente) o lo stato **SMDSCONN** viene impostato su **ERROR** (se è un dataset di proprietà di un gestore code differente).

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la registrazione del lavoro per i messaggi di errore di allocazione dinamica fornendo ulteriori dettagli sul problema.

Dopo le modifiche, utilizzare il comando **START SMDSCONN** per attivare un nuovo tentativo di utilizzo del dataset.

Quando il codice di errore è '02540000', che indica che l'allocazione non è riuscita a causa di una ENQ richiesta non disponibile, il gestore code ritenterà automaticamente la richiesta di allocazione nei successivi tentativi di accesso all'SMDS.

Quando il codice di errore è '02380000', che indica che l'assegnazione ha avuto esito negativo perché non vi era spazio sufficiente nella tabella I/O del task MVS (TIOT), aumentare la dimensione del TIOT utilizzando il membro PARMLIB ALLOCxx.

CSQE223E

Deallocazione dinamica di SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname* non riuscita con codice di ritorno *ret - code*, codice di errore *eeeeiiii*

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di annullare l'assegnazione del dataset, ma la macro DYNALLOC ha restituito un errore.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

codice di ritorno

mostra il codice di ritorno da DYNALLOC, in formato decimale.

eeeeiiii

mostra il codice di errore, costituito dai codici di errore e di informazioni restituiti da DYNALLOC, in formato esadecimale.

Azione di sistema

Non vengono intraprese ulteriori azioni, ma possono verificarsi dei problemi se si tenta di utilizzare il dataset, da un altro lavoro o dallo stesso gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la registrazione del lavoro per i messaggi di errore di allocazione dinamica fornendo ulteriori dettagli sul problema.

CSQE230E

csect - name SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname* mappa dello spazio salvato non può essere utilizzato la data/ora *time1* non corrisponde all'ultima data/ora CLOSE *time2* nell'oggetto SMDS

Gravità

8

Spiegazione

Il data set di messaggi condivisi di proprietà di questo gestore code sembra essere stato chiuso normalmente l'ultima volta che è stato utilizzato, con una mappa di spazio salvato, ma la data / ora nel dataset non corrisponde alla data / ora memorizzata nell'oggetto SMDS in Db2 l'ultima volta che

questo gestore code ha chiuso il data set. Ciò significa che la mappa di spazio salvata potrebbe non essere congruente con i messaggi correnti nella CF (Coupling Facility), quindi è necessario ricrearla.

La causa più probabile di questo messaggio è che il dataset sia stato copiato o ripristinato da una copia non completamente aggiornata.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

time1

mostra la data/ora trovata nell'intestazione del dataset.

time2

mostra la data / ora trovata nell'oggetto SMDS in Db2.

Azione di sistema

La mappa di spazio salvata esistente viene ignorata e la mappa di spazio viene ricreata eseguendo la scansione dei messaggi nella struttura CFS (coupling facility structure) che fanno riferimento al dataset.

Il processo di rigenerazione della scansione tiene traccia del messaggio più recente nella CF (Coupling Facility) che fa riferimento al dataset e alla fine della scansione verifica che i dati del messaggio corrispondenti si trovano nel dataset. In tal caso, si presume che tutte le modifiche fino ad almeno tale ora siano presenti nel dataset, quindi non è stato perso alcun dato e il dataset può essere aperto normalmente. Altrimenti, viene emesso il messaggio CSQI034E e il dataset viene contrassegnato come non riuscito.

CSQE231E

Il dataset SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname* non può essere utilizzato perché non è un dataset lineare VSAM con dimensione intervallo di controllo 4096 e SHAREOPTIONS (2 3)

Gravità

8

Spiegazione

Il dataset specificato non è un dataset lineare VSAM oppure la dimensione dell'intervallo di controllo non è il valore predefinito 4096 oppure sono state specificate le opzioni di condivisione errate.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Se il dataset era inizialmente vuoto, le opzioni di condivisione non vengono controllate fino a quando il dataset non viene inizializzato, chiuso e riaperto.

Azione di sistema

Il dataset è chiuso e lo stato **SMDS** è impostato su **FAILED**.

Risposta del programmatore di sistema

Eliminare il dataset non corretto e creare uno dello stesso nome con gli attributi corretti.

Dopo le modifiche, utilizzare il comando **START SMDSCONN** per attivare un nuovo tentativo di utilizzo del dataset.

CSQE232E

csect - name SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname* non può essere utilizzato perché le informazioni di identificazione (*nome - campo*) nel record di intestazione non sono corrette

Gravità

8

Spiegazione

Quando il dataset è stato aperto, c'erano informazioni esistenti nel record di intestazione (quindi il data set non era appena formattato) ma le informazioni non corrispondevano all'identificazione del data set prevista. Le informazioni di identificazione includono un indicatore "CSQESMDS" per un dataset di messaggi condivisi seguito dai nomi del gruppo di condivisione code, la struttura dell'applicazione e il gestore code che possiede il dataset di messaggi condivisi.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condivisi.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

nome - campo

identifica il primo campo di identificazione intestazione che non aveva il valore previsto.

Azione di sistema

Il dataset è chiuso e la connessione è contrassegnata come **AVAIL (ERROR)**. Se lo stato del dataset è **ACTIVE** o **RECOVERED**, che indica che era attualmente in uso, lo stato viene modificato in **FAILED**.

Risposta del programmatore di sistema

Se il dataset era già in uso, ciò probabilmente indica che è stato sovrascritto in qualche modo, nel cui caso i messaggi persistenti possono essere recuperati utilizzando il comando **RECOVER CFSTRUCT**.

Se il dataset non era ancora in uso o era attualmente vuoto, assicurarsi che sia formattato o svuotato prima di provare a utilizzarlo di nuovo. Dopo le modifiche, utilizzare il comando **START SMDSCONN** per attivare un nuovo tentativo di utilizzo del dataset.

Per visualizzare il record di intestazione del dataset, è possibile utilizzare il comando Access Method Services **PRINT**, ad esempio:

```
PRINT INDATASET(' dsname ') TOADDRESS(4095)
```

Il formato delle informazioni di identificazione nel record di intestazione del data set è il seguente:

Tabella 4. Formato delle informazioni di identificazione all'interno del record di intestazione del data set.					
Offset: Dec	Offset: esadecimale	Tipo	Lunghezza	Campo	Descrizione
8	8	Carattere	8	MARKER	Indicatore 'CSQESMDS'
16	10	Carattere	4	QSG	Nome QSG
20	14	Carattere	12	CFSTRUCT	Nome struttura
32	20	Carattere	4	SMDS	Gestore code proprietario
36	24	Intero	4	Versione	Versione intestazione 1

CSQE233E

SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname* non può essere utilizzato perché il record di intestazione indica un dataset appena formattato ma già utilizzato

Gravità

8

Spiegazione

Quando il dataset è stato aperto, le informazioni di identificazione nel record di intestazione erano zero, il che indica un nuovo dataset vuoto, ma il dataset era già in uso, quindi non dovrebbe essere vuoto.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

Il dataset è chiuso e contrassegnato come **FAILED**.

Risposta del programmatore di sistema

Tutti i messaggi persistenti possono essere recuperati utilizzando il comando **RECOVER CFSTRUCT**.

CSQE234I

Il data set SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname* era vuoto, pertanto richiede la formattazione

Gravità

0

Spiegazione

Quando il dataset è stato aperto, è stato trovato vuoto, senza dati esistenti e senza spazio preformattato. In questo caso, VSAM non consente l'accesso condiviso al data set. Il gestore code deve inizializzare il data set.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

Il dataset è preformattato fino alla fine delle estensioni esistenti. C'è un breve ritardo prima che il dataset sia completamente disponibile.

CSQE235I

Il dataset SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname* non è stato formattato completamente, pertanto richiede ulteriore formattazione

Gravità

0

Spiegazione

Ciò si verifica se le estensioni di dataset esistenti non sono state formattate completamente quando il dataset è aperto.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

Il dataset viene formattato fino alla fine delle estensioni esistenti. C'è un breve ritardo prima che il dataset sia completamente disponibile.

CSQE236I

Il data set SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname* non può essere utilizzato perché la memoria principale disponibile non è sufficiente per creare la mappa di spazio

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code deve creare una mappa di spazio nella memoria principale per gestire lo spazio libero nel dataset, ma non è stato in grado di ottenere memoria principale sufficiente.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

Il dataset non è aperto.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare il MEMLIMIT del gestore code.

Se necessario, utilizzare il comando START SMDSCONN per richiedere un altro tentativo di apertura del dataset.

Per ulteriori dettagli, consultare [Memoria spazio di indirizzo](#).

CSQE237I

SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname* non può essere esteso perché non vi è sufficiente memoria principale disponibile per creare la mappa di spazio

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code deve creare blocchi di associazioni spazio nella memoria principale per gestire lo spazio aggiuntivo nel data set esteso, ma non è stato in grado di ottenere memoria principale sufficiente.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

Le nuove estensioni del dataset non sono disponibili per l'utilizzo.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare il MEMLIMIT del gestore code.

Se necessario, utilizzare il comando **START SMDSCONN** per richiedere un altro tentativo di apertura del dataset.

Per ulteriori dettagli, consultare [Memoria spazio di indirizzo](#).

CSQE238I

Il data set SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname* è troppo piccolo per essere utilizzato perché l'allocazione dello spazio iniziale è inferiore a due blocchi logici

Gravità

8

Spiegazione

La dimensione minima del dataset supportato richiede almeno un blocco logico per le informazioni di controllo e un blocco logico per i dati, ma il data set è inferiore a due blocchi logici.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

Il dataset non è aperto.

Risposta del programmatore di sistema

Eliminare il dataset e ricrearlo con un'assegnazione di spazio maggiore.

Dopo aver apportato le modifiche, utilizzare il comando **START SMDSCONN** per richiedere un altro tentativo di apertura del dataset.

CSQE239I

Il dataset SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname* è diventato completo in modo che i nuovi messaggi di grandi dimensioni non possano più essere memorizzati in esso

Gravità

8

Spiegazione

Un messaggio scritto in una coda condivisa contiene dati abbastanza grandi da richiedere l'offload in un dataset, ma lo spazio nel dataset è insufficiente. È probabile che ulteriori richieste abbiano esito negativo fino a quando i messaggi esistenti non sono stati letti ed eliminati dal dataset.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

Tutte le richieste che rilevano questo problema vengono rifiutate con MQRC_STORAGE_MEDIUM_FULL. Questo messaggio non viene emesso di nuovo fino a quando il dataset non è stato riempito al di sotto del 90% dall'ultima volta che è stato emesso.

Risposta del programmatore di sistema

Questo problema significa che il backlog di messaggi condivisi di grandi dimensioni non elaborati supera le dimensioni del dataset, ma non è stato possibile estendere il dataset in tempo per evitare il problema.

Assicurarsi che le applicazioni per rimuovere messaggi di grandi dimensioni dalle code condivise siano in esecuzione. Controllare anche i problemi precedenti relativi all'estensione del dataset, ad esempio se non vi era spazio sufficiente sui volumi idonei.

CSQE241I

SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) ora ha STATUS (*status*)

Gravità

0

Spiegazione

Lo stato del dataset del messaggio condiviso per il gestore code e la struttura dell'applicazione specificati è stato modificato nel valore indicato, dalla gestione dello stato automatica o da un comando **RESET SMDS**.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

stato

mostra il valore del nuovo stato. Per i dettagli dei valori di stato specifici, consultare il comando DISPLAY CFSTATUS con l'opzione **TYPE (SMDS)**.

Azione di sistema

Tutti i gestori code connessi alla struttura vengono informati della modifica dello stato. Se necessario, i gestori code intraprendono le azioni appropriate, ad esempio l'apertura o la chiusura del dataset.

CSQE242I

SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) ora ha ACCESS (*accesso*)

Gravità

0

Spiegazione

L'impostazione di disponibilità dell'accesso per il dataset del messaggio condiviso per il gestore code specificato e la struttura dell'applicazione è stata modificata nel valore indicato, dalla gestione automatica dello stato o da un comando **RESET SMDS**.

nome gestore code

identifica il gestore code, proprietario del dataset del messaggio condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

accesso

mostra la nuova impostazione di disponibilità dell'accesso. Per i dettagli delle impostazioni specifiche, consultare il comando **DISPLAY CFSTATUS** con l'opzione **TYPE (SMDS)**.

Azione di sistema

Tutti i gestori code connessi alla struttura ricevono una notifica della modifica. Se necessario, i gestori code intraprendono le azioni appropriate, ad esempio l'apertura o la chiusura del dataset.

CSQE243I

SMDS (*nome - qmgr*) CFSTRUCT (*nome - struttura*) ora ha DSBUFFS (*valore*)

Gravità

0

Spiegazione

Il numero di buffer del dataset dei messaggi condivisi che devono essere utilizzati dal gestore code specificato per questa struttura dell'applicazione è stato modificato nel valore indicato. Questo messaggio può verificarsi come risultato di un comando **ALTER SMDS** o quando non è possibile ottenere un valore di destinazione **DSBUFFS** precedentemente specificato, nel qual caso viene emesso un messaggio di avviso e l'opzione **DSBUFFS** viene impostata automaticamente sul valore effettivo raggiunto.

nome gestore code

identifica il gestore code, proprietario del dataset del messaggio condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

value

mostra la nuova impostazione **DSBUFFS**, che può essere un numero decimale, fornendo il numero di buffer da utilizzare o **DEFAULT**, che indica che deve essere utilizzato il valore predefinito **DSBUFFS** specificato nella definizione **CFSTRUCT** per la struttura dell'applicazione. Per ulteriori informazioni, consultare i comandi **ALTER SMDS** e **DISPLAY SMDS**.

Azione di sistema

Il gestore code identificato dalla parola chiave **SMDS** viene notificato, se attivo, e regola la dimensione del pool di buffer come indicato.

CSQE244I

csect - name SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) ora ha DSEXPAND (*valore*)

Gravità

0

Spiegazione

L'opzione per consentire l'espansione automatica di una specifica serie di dati di messaggi condivisi è stata modificata come indicato. Questo messaggio può verificarsi come risultato di un comando **ALTER SMDS** o quando l'espansione è stata tentata ma non è riuscita, nel qual caso l'opzione viene automaticamente modificata in **DSEXPAND(NO)** per evitare ulteriori tentativi di espansione. In quest'ultimo caso, quando il problema è stato risolto, è possibile utilizzare il comando **ALTER SMDS** per attivare nuovamente l'espansione automatica.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condivisi.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

value

mostra la nuova impostazione **DSEXPAND**, che è **DEFAULT**, **YES** o **NO**. Per ulteriori informazioni, consultare i comandi **ALTER SMDS** e **DISPLAY SMDS**.

Azione di sistema

Il gestore code identificato dalla parola chiave **SMDS** viene notificato, se tale gestore code è attivo. Se la modifica comporta l'abilitazione dell'espansione e il dataset ha già bisogno di espansione, viene tentata un'espansione immediata.

CSQE245I

CFSTRUCT (*struc - name*) ora ha OFFLDUSE (*offload - usage*)

Gravità

0

Spiegazione

Il metodo **OFFLOAD** per una struttura dell'applicazione è stato recentemente modificato e il gestore code ha ora determinato che non ci sono più messaggi memorizzati utilizzando il vecchio metodo offload, quindi non è più necessario che il vecchio metodo offload rimanga attivo. L'indicatore di utilizzo di offload, visualizzato come parola chiave **OFFLDUSE** nel comando **DISPLAY CFSTATUS**, è stato aggiornato per indicare che solo il nuovo metodo di offload è ora in uso.

Per una transizione da **OFFLOAD(SMDS)** a **OFFLOAD(DB2)**, questo messaggio si verifica quando tutti i dataset attivi sono stati modificati nello stato **EMPTY**, che si verifica se il dataset viene chiuso normalmente in un momento in cui non contiene alcun messaggio. In questo caso, l'indicatore di utilizzo offload viene modificato da **BOTH** a **DB2** e i gestori code non utilizzeranno più i dataset SMDS, che possono essere eliminati se non più richiesti.

Per una transizione da **OFFLOAD(DB2)** a **OFFLOAD(SMDS)**, questo messaggio si verifica quando il gestore code si disconnette normalmente dalla struttura in un momento in cui non sono presenti messaggi di grandi dimensioni per la struttura memorizzata in Db2. In tal caso, l'indicatore di utilizzo offload viene modificato da **BOTH** a **SMDS**.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione.

utilizzo offload

mostra il nuovo indicatore di utilizzo offload.

Azione di sistema

Tutti i gestori code connessi alla struttura ricevono una notifica della modifica. Se necessario, i gestori code intraprendono le azioni appropriate, ad esempio l'apertura o la chiusura di dataset.

CSQE246I

csect - name SMDSCONN (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) ora ha STATUS (*status*)

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code corrente non è riuscito a collegarsi a un dataset di messaggi condivisi, di solito per motivi indicati da un messaggio precedente. Lo stato di errore per la connessione al dataset è stato impostato per indicare il tipo di problema che si è verificato. Verrà reimpostato la prossima volta che si tenterà di aprire il dataset.

Questo messaggio viene emesso solo per i valori dello stato di errore, che vengono mostrati invece dello stato normale se il dataset è stato chiuso a causa di un errore. Non viene emesso alcun messaggio per i valori di stato normale (**CLOSED**, **OPENING**, **OPEN** o **CLOSING**).

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

stato

mostra il nuovo stato di errore. Per dettagli sui possibili valori di stato, consultare la parola chiave **STATUS** nel comando **DISPLAY SMDSCONN**.

Azione di sistema

La disponibilità **SMDSCONN** è impostata su **AVAIL (ERROR)** e viene emesso il messaggio CSQE247I.

Non viene effettuato alcun ulteriore tentativo di connessione al dataset fino a quando il valore di disponibilità non viene nuovamente modificato in **AVAIL (NORMAL)**. Ciò può verificarsi in seguito al riavvio del gestore code, alla modifica della disponibilità del dataset o in risposta al comando **START**.

SMDSCONN . Se ciò si verifica mentre il gestore code è in esecuzione, viene emesso un altro messaggio CSQE247I che mostra **AVAIL (NORMAL)** .

CSQE247I

csect - name SMDSCONN (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) ora ha AVAIL (*availability*)

Gravità

0

Spiegazione

L'impostazione di disponibilità per la connessione tra il gestore code corrente e un dataset di messaggi condivisi è stata modificata nel valore indicato. Questo può essere modificato mediante la gestione automatica dello stato, ad esempio se il gestore code non è in grado di aprire il dataset oppure mediante uno dei comandi **STOP SMDSCONN** o **START SMDSCONN**.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condivisi.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

disponibilità

mostra la nuova impostazione di disponibilità. Per dettagli sui valori possibili, consultare la parola chiave **AVAIL** nel comando **DISPLAY SMDSCONN** .

Azione di sistema

Il gestore code corrente intraprende l'azione appropriata, se necessario, ad esempio l'apertura o la chiusura del dataset.

CSQE252I

La mappa spazio SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname* verrà ricreata eseguendo la scansione della struttura

Gravità

0

Spiegazione

La mappa di spazio del dataset deve essere ricostruita in seguito alla chiusura anomala del gestore code o al recupero del dataset, quindi si verificherà un ritardo durante il completamento di questa scansione.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condivisi.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

Il gestore code eseguirà la scansione del contenuto della struttura per determinare a quali blocchi del dataset si fa riferimento in modo che possa ricostruire la mappa dello spazio.

CSQE255I

SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) data set *dsname* space map è stato rigenerato, conteggio messaggi *msg - count*

Gravità

0

Spiegazione

La scansione per ricreare la mappa dello spazio del dataset è stata completata.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

conteggio messaggi

indica il numero di messaggi di grandi dimensioni attualmente memorizzati nel data set.

Azione di sistema

Il dataset è reso disponibile per l'uso.

CSQE256E

SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*nome - struttura*) elaborazione di rigenerazione della mappa di spazi *dsname* non riuscita perché un blocco di dati del messaggio di riferimento si trova oltre la fine del dataset

Gravità

8

Spiegazione

Durante la scansione per ricreare la mappa di spazio del dataset, è stato rilevato un messaggio nella struttura che faceva riferimento a un blocco di dati del messaggio con un numero di intervallo di controllo maggiore della dimensione del dataset corrente. È probabile che il dataset sia stato troncato.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

Il dataset è chiuso e contrassegnato come **FAILED**.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio indica che il dataset è stato danneggiato, ad esempio copiandolo in un dataset più piccolo, causando la perdita di uno o più blocchi di dati del messaggio.

Se la copia originale è ancora disponibile, il problema può essere risolto senza perdita di dati riallocando il dataset alla dimensione originale, copiando i dati originali e quindi utilizzando il comando **RESET SMDS** per contrassegnare il dataset come **RECOVERED**.

Altrimenti, i messaggi persistenti possono essere recuperati ricreando il dataset alla dimensione originale e recuperando la struttura e il data set utilizzando il comando **RECOVER CFSTRUCT**.

CSQE257E

Il dataset SMDS (*qmgr - name*) CFSTRUCT (*struc - name*) *dsname* è più piccolo della dimensione registrata nella mappa dello spazio. La mappa di spazio salvata non può essere utilizzata

Gravità

8

Spiegazione

Il dataset conteneva una mappa di spazio salvata, ma la dimensione corrente del dataset è inferiore alla dimensione registrata nella mappa di spazio. È probabile che il dataset sia stato troncato.

nome gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

DSNAME

mostra il nome completo del dataset di messaggi condiviso.

Azione di sistema

La mappa di spazio salvata viene ignorata e si tenta di ricreare la mappa di spazio per il dataset troncato. Se tutti i dati dei messaggi attivi si trovano all'interno delle estensioni correnti del dataset, il tentativo di rigenerazione avrà successo, altrimenti avrà esito negativo con il messaggio **CSQE256E**.

CSQE274E

Non è stato possibile creare il pool di buffer SMDS per CFSTRUCT (*nome - struc*) perché non era disponibile memoria sufficiente

Gravità

8

Spiegazione

Memoria principale insufficiente per assegnare il pool di buffer dei dati SMDS per la struttura.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

Azione di sistema

Impossibile aprire i dataset per questa struttura.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare il MEMLIMIT del gestore code.

Per ulteriori dettagli sulla memoria dello spazio di indirizzo, consultare [Memoria dello spazio di indirizzo](#).

CSQE275E

Il pool di buffer SMDS per CFSTRUCT (*nome - struttura*) è stato creato con *buffer effettivi* invece che con il *conteggio - buffer* richiesto perché non era disponibile memoria sufficiente

Gravità

8

Spiegazione

Memoria principale insufficiente per assegnare il numero richiesto di buffer nel pool di buffer dei dati SMDS per la struttura. Un numero inferiore di buffer è stato assegnato correttamente.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

buffer effettivi

mostra il numero dei buffer assegnati.

conteggio buffer

mostra il numero di buffer richiesto.

Azione di sistema

Il pool di buffer viene creato con un numero inferiore di buffer.

Risposta del programmatore di sistema

Se il numero di buffer specificato è sufficiente, modificare il valore richiesto in modo che corrisponda, per evitare problemi simili in futuro.

Aumentare il MEMLIMIT del gestore code.

Per ulteriori dettagli, consultare [Memoria spazio di indirizzo](#).

CSQE276I

Il pool di buffer SMDS per CFSTRUCT (*struc - name*) è stato aumentato a *buffer - count* buffer

Gravità

0

Spiegazione

La richiesta di modifica della dimensione del pool di buffer **SMDS** è stata completata normalmente.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

conteggio buffer

mostra il numero di buffer richiesto.

Azione di sistema

I buffer aggiuntivi sono resi disponibili per l'uso.

CSQE277I

Il pool di buffer SMDS per CFSTRUCT (*nome - struc*) è stato aumentato a buffer *effettivi* piuttosto che al *conteggio - buffer* richiesto perché non era disponibile memoria sufficiente

Gravità

0

Spiegazione

La richiesta di modificare la dimensione del pool di buffer **SMDS** è stata completata ma il numero di buffer di destinazione non è stato raggiunto perché non era disponibile memoria principale sufficiente

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

buffer effettivi

mostra il numero dei buffer assegnati.

conteggio buffer

mostra il numero di buffer richiesto.

Azione di sistema

I buffer aggiuntivi sono resi disponibili per l'uso.

CSQE278I

Il pool di buffer SMDS per CFSTRUCT (*struc - name*) è stato ridotto a *buffer - count* buffer

Gravità

0

Spiegazione

La richiesta di ridurre la dimensione del pool di buffer **SMDS** è stata completata normalmente.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

conteggio buffer

mostra il numero di buffer richiesto.

Azione di sistema

La memoria per i buffer in eccesso viene rilasciata di nuovo al sistema.

CSQE279I

Il pool di buffer SMDS per CFSTRUCT (*nome - struttura*) è stato ridotto a buffer *effettivi - buffer* piuttosto che al *conteggio - buffer* richiesto perché il resto dei buffer è in uso

Gravità

0

Spiegazione

La richiesta di ridurre la dimensione del pool di buffer **SMDS** potrebbe non raggiungere il numero di buffer di destinazione poiché il numero corrente di buffer in uso ha superato tale numero e i buffer attivi non possono essere rilasciati.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione associata al dataset di messaggi condivisi.

buffer effettivi

mostra il numero dei buffer assegnati.

conteggio buffer

mostra il numero di buffer richiesto.

Azione di sistema

Se il numero di buffer è stato ridotto almeno in parte, la memoria per i buffer in eccesso viene rilasciata nuovamente al sistema.

CSQE280I

Utilizzo SMDS ...

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando **DISPLAY USAGE** con **TYPE(SMDS)**. Mostra le informazioni sull'utilizzo dello spazio del dataset per i dataset di messaggi condivisi di proprietà del gestore code corrente per ciascuna struttura dell'applicazione che attualmente utilizza il supporto SMDS. Le informazioni sono nel seguente formato:

```
Application  Offloaded  Total  Total data  Used data  Used structure  messages  blocks
blocks  blocks  part _name
n         n         n         n         n% :
End of SMDS report
```

Le colonne di informazioni sono le seguenti:

Struttura dell'applicazione

È il nome della struttura dell'applicazione.

Messaggi con offload

Mostra il numero di messaggi condivisi nella struttura per la quale sono stati memorizzati i dati del messaggio nel data set associato a questo gestore code.

Blocchi totali

La dimensione totale corrente del data set associato nei blocchi logici, inclusi i blocchi utilizzati per memorizzare la mappa di spazio.

Blocchi dati totali

Questo è il numero di blocchi nel dataset di proprietà che possono essere utilizzati per memorizzare i dati, esclusi quelli utilizzati per memorizzare la mappa dello spazio.

Blocchi dati utilizzati

Il numero di blocchi nel data set associato che sono attualmente in uso (ossia, una o più pagine di questi blocchi contengono dati di messaggi attivi).

Parte utilizzata

Questo è il rapporto tra il numero di blocchi di dati utilizzati e il numero totale di blocchi di dati, espresso in percentuale.

CSQE285I

Utilizzo buffer SMDS ...

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando **DISPLAY USAGE** con **TYPE (SMDS)**. Mostra le informazioni sull'utilizzo del pool di buffer del dataset del messaggio condiviso per ciascuna struttura dell'applicazione che attualmente utilizza il supporto SMDS. Le informazioni sono nel seguente formato:

```
Application  Block  ----- Buffers -----  Reads  Lowest  Wait  structure  size
Total  In use  Saved  Empty  saved  free  rate  _name
nK      n      n      n      n      n      n%      n      n%
End of SMDS buffer report
```

Le colonne di informazioni sono le seguenti:

Struttura dell'applicazione

È il nome della struttura dell'applicazione.

Dimensione blocco

Mostra la dimensione di ciascun buffer in Kbyte. È uguale alla dimensione del blocco logico del data set di messaggi condivisi.

Buffer: totale

Questo è il numero effettivo di buffer nel pool.

Buffer: in uso

Il numero di buffer attualmente utilizzati dalle richieste di trasferimento dei dati da o verso il data set.

Buffer: salvati

Il numero di buffer liberi, ma che contengono attualmente i dati salvati per i blocchi ai quali è stato eseguito l'accesso di recente.

Buffer: vuoto

Il numero di buffer liberi e vuoti. Quando è richiesto un nuovo buffer, vengono utilizzati prima i buffer vuoti, tuttavia, se non ve ne sono di disponibili, viene reimpostato come vuoto e utilizzato il buffer salvato utilizzato meno di recente.

Letture salvate

Questa è la percentuale di richieste di lettura (durante l'intervallo di statistiche corrente) in cui è stato trovato il blocco corretto in un buffer salvato, evitando la necessità di leggere i dati dal dataset.

Libero minore

Questo è il numero più basso di buffer liberi durante l'intervallo di statistiche corrente o zero se tutti i buffer sono stati utilizzati ma nessuna richiesta ha dovuto attendere un buffer vuoto o un numero negativo che indica il numero massimo di richieste che erano in attesa di un buffer libero contemporaneamente. Se questo valore è negativo, indica il numero di buffer aggiuntivi che sarebbero stati necessari per evitare attese per un buffer libero.

Frequenza di attesa

Questa è la frazione di richieste per acquisire un buffer che ha dovuto attendere un buffer libero, espresso come percentuale. I numeri vengono reimpostati quando vengono raccolte le statistiche.

Messaggi del gestore sicurezza (CSQH ...)

CSQH001I

Sicurezza che utilizza classi maiuscole

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso per informare che la sicurezza sta attualmente utilizzando le classi in maiuscolo MQPROC, MQNLIST, MQQUEUE e MQADMIN.

CSQH002I

Sicurezza che utilizza classi di maiuscole e minuscole

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso per informare l'utente che la sicurezza sta attualmente utilizzando le classi MXPROC, MXNLIST, MXQUEUE e MXADMIN.

CSQH003I

L'aggiornamento della sicurezza non è stato eseguito per la classe *nome - classe*

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio segue il messaggio CSQH004I quando un tentativo di aggiornare la classe MQPROC, MQNLIST o MQQUEUE ha avuto esito negativo a causa di un codice di ritorno da una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT. Il codice di ritorno viene fornito nel messaggio CSQH004I.

Azione di sistema

L'aggiornamento non si verifica.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che la classe in questione (*nome - classe*) sia impostata correttamente. Consultare il messaggio CSQH004I per la causa del problema.

CSQH004I

csect - name chiamata STAT non riuscita per la classe *class - name*, codice di ritorno SAF = *saf-rc*, codice di ritorno ESM = *esm-rc*

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come risultato di una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT al gestore di sicurezza esterno (ESM) che restituisce un codice di ritorno diverso da zero in uno dei seguenti orari:

- Durante l'inizializzazione o in risposta a un comando REFRESH SECURITY

Se i codici di ritorno da SAF e ESM sono diversi da zero e non sono previsti, ciò causerà una terminazione anomala con uno dei seguenti codici di errore:

- X'00C8000D'
- '00C80032'
- '00C80038'

- In risposta a un comando REFRESH SECURITY.

Se i codici di ritorno da SAF e da ESM non sono zero (ad esempio, perché una classe non è attiva perché non verrà utilizzata), questo messaggio viene restituito all'emittente del comando per indicare che la chiamata STAT non è riuscita.

Le cause possibili di questo problema sono:

- La classe non è installata
- La classe non è attiva
- L'ESM (External Security Manager) non è attivo
- La tabella del router RACF z/OS non è corretta

Risposta del programmatore di sistema

Per determinare se è necessario eseguire un'operazione, consultare il manuale *Security Server External Security Interface (RACROUTE) Macro Reference* per ulteriori informazioni sui codici di ritorno.

CSQH005I

csect - name resource - type Profili in memoria elencati correttamente

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando REFRESH SECURITY che ha causato la RACLISTED dei profili in memoria (ossia, la ricreazione); ad esempio, quando lo switch di sicurezza per una risorsa è impostato o quando è richiesto un aggiornamento per una classe specifica che richiede la ricreazione delle tabelle in memoria.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio viene emesso in modo da poter verificare la configurazione di sicurezza del proprio gestore code.

CSQH006I

Errore restituito da CSQTTIME, timer di sicurezza non avviato

Gravità

8

Spiegazione

Il componente timer di MQ ha restituito un errore, quindi il timer di sicurezza non è stato avviato.

Azione di sistema

Il gestore code termina in modo anomalo, con un codice motivo X'00C80042'.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici del gestore di sicurezza \(X'C8'\)” a pagina 972](#) per una spiegazione del codice di errore.

CSQH007I

Indicatore di nuova verifica non impostato per l'ID utente *userid*, nessuna voce trovata

Gravità

0

Spiegazione

Un identificativo utente (*id - utente*) specificato nel comando RVERIFY SECURITY non è valido perché non è stata trovata alcuna voce per esso nella tabella di controllo interna. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'identificativo è stato immesso in modo non corretto nel comando o perché non era presente nella tabella (ad esempio, perché era scaduto).

Azione di sistema

L'identificativo utente (*user - id*) non è contrassegnato per la nuova verifica.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'identificativo sia stato immesso correttamente.

CSQH008I

Sicurezza del sottosistema non attiva, nessun id utente elaborato

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso il comando RVERIFY SECURITY, ma l'interruttore di sicurezza del sottosistema è spento, quindi non ci sono tabelle di controllo interne da contrassegnare per la nuova verifica.

CSQH009I

Si sono verificati errori durante l'elaborazione del timeout di sicurezza

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene inviato al log di sistema:

- Se si verifica un errore durante l'elaborazione del timeout di sicurezza (ad esempio, un codice di ritorno diverso da zero da ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione dell'eliminazione)
- Prima di un messaggio CSQH010I se viene ricevuto un codice di ritorno diverso da zero dal timer (CSQTTIME) durante un tentativo di riavviare il timer di sicurezza

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

CSQH010I

csect - name Timer timeout di sicurezza non riavviato

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso per informare che il timer di timeout di sicurezza non è operativo. Il motivo dipende da quale dei seguenti messaggi precede questo messaggio:

CSQH009I

Si è verificato un errore durante l'elaborazione del timeout

CSQH011I

L'intervallo di timeout è stato impostato su zero

Azione di sistema

Se questo messaggio segue il messaggio CSQH009I, il gestore code termina in maniera anomala con uno dei seguenti codici di errore:

nome - csect

Codice di errore

CSQH010I

X'00C80040'

CSQH011I

X'00C80041'

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici del gestore di sicurezza \(X'C8\)” a pagina 972](#) per informazioni sul codice di errore.

CSQH011I

csect - name L'intervallo di sicurezza è ora impostato a zero

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso il comando ALTER SECURITY con l'attributo INTERVAL impostato su 0. Ciò significa che non si verificheranno timeout utente.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio viene emesso per avvisare che non si verificheranno timeout di sicurezza. Verificare che questo sia quanto previsto.

CSQH012I

Si sono verificati errori durante l'elaborazione del timeout ALTER SECURITY

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando ALTER SECURITY se sono stati rilevati degli errori durante l'elaborazione del timeout (ad esempio, un codice di ritorno diverso da zero da ESM (external security manager) durante l'elaborazione del timeout).

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

CSQH013E

csect - name Conflitto tra maiuscole e minuscole per la classe *nome - classe*

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando REFRESH SECURITY, ma il caso attualmente in uso per la classe *nome - classe* differisce dall'impostazione di sistema e se aggiornato risulterebbe nella serie di classi che utilizzano impostazioni maiuscole / minuscole differenti.

Azione di sistema

L'aggiornamento non si verifica.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la classe in questione (*nome - classe*) sia impostata correttamente e che le impostazioni di sistema siano corrette. Se è richiesta una modifica nell'impostazione del caso, immettere il comando REFRESH SECURITY(*) per modificare tutte le classi.

CSQH015I

Timeout di sicurezza = *numero* minuti

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta al comando DISPLAY SECURITY TIMEOUT o come parte del comando DISPLAY SECURITY ALL.

CSQH016I

Intervallo di sicurezza = *numero* minuti

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta al comando DISPLAY SECURITY INTERVAL o come parte del comando DISPLAY SECURITY ALL.

CSQH017I

Aggiornamento della sicurezza completato con errori in signoff

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso quando viene rilevato un errore nel processo di aggiornamento; ad esempio, un codice di ritorno diverso da zero da ESM (external security manager) durante il processo di scollegamento o di eliminazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

CSQH018I

csect - name Aggiornamento della sicurezza per *tipo - risorsa* non elaborato, interruttore di sicurezza impostato su OFF

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando REFRESH SECURITY per tipo di risorsa *tipo - risorsa*. Tuttavia, lo switch di sicurezza per questo tipo o lo switch di sicurezza del sottosistema è attualmente disattivato.

Nota: Questo messaggio viene emesso solo per i tipi di risorsa MQQUEUE, MQPROC e MQNLIST, perché MQADMIN è sempre disponibile per l'aggiornamento.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la richiesta REFRESH SECURITY sia stata emessa per il tipo di risorsa corretto.

CSQH019I

I valori della parola chiave non sono compatibili

Gravità

8

Spiegazione

Il comando REFRESH SECURITY è stato immesso, ma la sintassi del comando non è corretta perché un valore della parola chiave specificato è in conflitto con il valore di un'altra parola chiave.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare [REFRESH SECURITY](#).

CSQH021I

csect - name switch - type security switch set OFF, profile 'profile - type' trovato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code e in risposta a un comando REFRESH SECURITY per ogni switch di sicurezza impostato su OFF in quanto è stato trovato il profilo di sicurezza denominato.

Azione di sistema

Se l'interruttore di sicurezza del sottosistema è disattivato, verrà visualizzato un solo messaggio (per tale interruttore).

Risposta del programmatore di sistema

I messaggi CSQH021I tramite CSQH026I vengono emessi in modo che sia possibile controllare la configurazione della protezione del proprio gestore code. Consultare [Profili switch](#) per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza.

CSQH022I

csect - name switch - type security switch set ON, profile 'profile - type' trovato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code e in risposta a un comando REFRESH SECURITY per ogni switch di sicurezza impostato su ON poiché è stato trovato il profilo di sicurezza denominato.

Risposta del programmatore di sistema

I messaggi CSQH021I tramite CSQH026I vengono emessi in modo che sia possibile controllare la configurazione della protezione del proprio gestore code. Consultare [Profili switch](#) per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza.

CSQH023I

csect - name switch - type security switch set OFF, profile 'profile - type' non trovato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code e in risposta a un comando REFRESH SECURITY per ogni switch di sicurezza impostato su OFF perché non è stato trovato il profilo di protezione denominato.

Azione di sistema

Se l'interruttore di sicurezza del sottosistema è disattivato, verrà visualizzato un solo messaggio (per tale interruttore).

Risposta del programmatore di sistema

I messaggi CSQH021I tramite CSQH026I vengono emessi in modo che sia possibile controllare la configurazione della protezione del proprio gestore code. Consultare [Profili switch](#) per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza.

CSQH024I

csect - name switch - type security switch set ON, profilo 'profile - type' non trovato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code e in risposta a un comando REFRESH SECURITY per ogni switch di sicurezza impostato su ON perché il profilo di protezione denominato non è stato trovato.

Risposta del programmatore di sistema

I messaggi CSQH021I tramite CSQH026I vengono emessi in modo che sia possibile controllare la configurazione della protezione del proprio gestore code. Consultare [Profili switch](#) per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza.

CSQH025I

csect - name switch - type security switch set OFF, errore interno

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code e in risposta a un comando REFRESH SECURITY per ogni switch di sicurezza impostato su OFF a causa di un errore.

Azione di sistema

Il messaggio potrebbe essere emesso con il messaggio CSQH004I quando viene rilevata un'impostazione non prevista per uno switch.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio CSQH004I per ulteriori informazioni.

I messaggi CSQH021I tramite CSQH026I vengono emessi in modo che sia possibile controllare la configurazione della protezione del proprio gestore code.

CSQH026I

csect - name switch - type security switch forzato ON, il profilo 'profile - type' sovrascritto

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code e in risposta a un comando REFRESH SECURITY per ogni switch di protezione che è stato attivato. Ciò si verifica quando è stato effettuato un tentativo di disattivazione degli switch di sicurezza del gruppo di condivisione code e del gestore code per il profilo denominato, operazione non consentita.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere i profili per gli switch di sicurezza del gestore code e del gruppo di condivisione code e, se necessario, aggiornare la sicurezza.

I messaggi CSQH021I tramite CSQH026I vengono emessi in modo che sia possibile controllare la configurazione della protezione del proprio gestore code. Consultare [Profili switch](#) per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza.

CSQH030I

Interruttori di sicurezza ...

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta a un comando DISPLAY SECURITY ALL o DISPLAY SECURITY SWITCHES ed è seguito dai messaggi CSQH031I tramite CSQH036I per ogni switch di sicurezza per visualizzarne le impostazioni e il profilo di sicurezza utilizzato per stabilirlo.

Azione di sistema

Se l'interruttore di sicurezza del sottosistema è disattivato, verrà visualizzato un solo messaggio (per tale interruttore). Altrimenti, viene emesso un messaggio per ogni switch di sicurezza.

CSQH031I

switch - type OFF, 'profile - type' trovato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando DISPLAY SECURITY ALL o DISPLAY SECURITY SWITCHES per ogni interruttore di sicurezza impostato su OFF poiché è stato trovato il profilo di sicurezza denominato.

Azione di sistema

Se l'interruttore di sicurezza del sottosistema è disattivato, verrà visualizzato un solo messaggio (per tale interruttore).

CSQH032I

switch - type ON, 'tipo - profilo' trovato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando DISPLAY SECURITY ALL o DISPLAY SECURITY SWITCHES per ogni interruttore di sicurezza impostato su ON poiché è stato trovato il profilo di sicurezza denominato.

CSQH033I

switch - type OFF, 'profile - type' non trovato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando DISPLAY SECURITY ALL o DISPLAY SECURITY SWITCHES per ogni interruttore di sicurezza impostato su OFF perché il profilo di sicurezza denominato non è stato trovato.

Azione di sistema

Se l'interruttore di sicurezza del sottosistema è disattivato, verrà visualizzato un solo messaggio (per tale interruttore).

CSQH034I

switch - type ON, 'tipo - profilo' non trovato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando DISPLAY SECURITY ALL o DISPLAY SECURITY SWITCHES per ogni interruttore di sicurezza impostato su ON perché il profilo di sicurezza denominato non è stato trovato.

CSQH035I

switch - type OFF, errore interno

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando DISPLAY SECURITY ALL o DISPLAY SECURITY SWITCHES per ogni interruttore di sicurezza impostato su OFF perché si è verificato un errore durante l'inizializzazione o durante l'aggiornamento della sicurezza.

Azione di sistema

Il messaggio viene emesso quando viene rilevata un'impostazione non prevista per uno switch.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare tutte le impostazioni dell'interruttore di protezione. Esaminare il file di log di sistema z/OS per altri messaggi CSQH per gli errori durante l'avvio di IBM MQ o durante l'esecuzione dei comandi di aggiornamento della sicurezza RUNMQSC.

Se necessario, correggerli e aggiornare la sicurezza.

CSQH036I

switch - type ON, 'profile - type' sovrascritto

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando DISPLAY SECURITY ALL o DISPLAY SECURITY SWITCHES per ogni interruttore di sicurezza che è stato forzato su ON. Ciò si verifica quando è stato effettuato un tentativo di disattivazione degli switch di sicurezza del gruppo di condivisione code e del gestore code per il profilo denominato, operazione non consentita.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere i profili per gli switch di sicurezza del gestore code e del gruppo di condivisione code e, se necessario, aggiornare la sicurezza.

CSQH037I

Sicurezza che utilizza classi maiuscole

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta a un comando DISPLAY SECURITY ALL o DISPLAY SECURITY SWITCHES per informare l'utente che la sicurezza sta attualmente utilizzando le classi in maiuscolo MQPROC, MQNLIST, MQQUEUE e MQADMIN.

CSQH038I

Sicurezza che utilizza classi di maiuscole e minuscole

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta al comando DISPLAY SECURITY ALL o DISPLAY SECURITY SWITCHES per informare l'utente che la sicurezza sta attualmente utilizzando le classi di caratteri misti MXPROC, MXNLIST, MXQUEUE e MXADMIN.

CSQH040I

Autenticazione connessione ...

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code, in risposta a un comando DISPLAY SECURITY e in risposta a un comando REFRESH SECURITY TYPE (CONNAUTH). È seguito dai messaggi CSQH041I e CSQH042I per visualizzare il valore delle impostazioni di autenticazione della connessione.

CSQH041I

Controlli client *check - client - value*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code, in risposta a un comando DISPLAY SECURITY e in risposta a un comando REFRESH SECURITY TYPE (CONNAUTH). Mostra il valore corrente dei controlli client di autenticazione della connessione.

Se il valore visualizzato è '????' Ciò indica che non è stato possibile leggere le impostazioni di autenticazione della connessione. I precedenti messaggi di errore spiegheranno il perché. Tutte le applicazioni che si connettono mentre il gestore code si trova in questo stato restituiranno il messaggio di errore CSQH045E.

CSQH042I

Controlli dei collegamenti locali: *check - local - value*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code, in risposta a un comando DISPLAY SECURITY e in risposta a un comando REFRESH SECURITY TYPE (CONNAUTH). Mostra il valore corrente dei controlli dei bind locali di autenticazione della connessione.

Se il valore visualizzato è '????' Ciò indica che non è stato possibile leggere le impostazioni di autenticazione della connessione. I precedenti messaggi di errore spiegheranno il perché. Tutte le applicazioni che si connettono mentre il gestore code si trova in questo stato restituiranno il messaggio di errore CSQH045E.

CSQH043E

csect - name L'oggetto AUTHINFO (*nome - oggetto*) non esiste o è di tipo errato

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code o durante l'elaborazione di un comando CONNAUTH (REFRESH SECURITY TYPE), è stato fatto riferimento all'oggetto delle informazioni di autenticazione denominato nel campo CONNAUTH del gestore code. È stato rilevato che non esiste o che non ha AUTHTYPE (IDPWOS).

Azione di sistema

Se questo messaggio viene emesso in risposta a un comando CONNAUTH (REFRESH SECURITY TYPE), il comando ha esito negativo e le impostazioni di autenticazione della connessione restano invariate.

Se questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code, tutti i tentativi di connessione vengono rifiutati con motivo MQRC_NOT_AUTHORIZED fino a quando non vengono corrette le impostazioni di autenticazione della connessione.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'oggetto delle informazioni di autenticazione *nome - oggetto* sia stato definito correttamente. Verificare che il campo CONNAUTH del gestore code faccia riferimento al nome oggetto corretto. Correggere la configurazione, quindi immettere un comando REFRESH SECURITY TYPE (CONNAUTH) per rendere attive le modifiche.

CSQH044E

csect - name Accesso all'oggetto AUTHINFO (*nome - oggetto*) non riuscito, motivo=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code o durante l'elaborazione di un comando CONNAUTH (REFRESH SECURITY TYPE), non è stato possibile accedere all'oggetto delle informazioni di autenticazione denominato nel campo CONNAUTH del gestore code per il motivo indicato da *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

Se questo messaggio viene emesso in risposta a un comando CONNAUTH (REFRESH SECURITY TYPE), il comando ha esito negativo e le impostazioni di autenticazione della connessione restano invariate.

Se questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code, tutti i tentativi di connessione vengono rifiutati con motivo MQRC_NOT_AUTHORIZED fino a quando non vengono corrette le impostazioni di autenticazione della connessione.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'oggetto delle informazioni di autenticazione *nome - oggetto* sia stato definito correttamente. Verificare che il campo CONNAUTH del gestore code faccia riferimento al nome oggetto corretto. Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqrc* per determinare il motivo per cui non è possibile accedere all'oggetto. Correggere la configurazione, quindi immettere un comando REFRESH SECURITY TYPE (CONNAUTH) per rendere attive le modifiche.

CSQH045E

csect - name application non ha fornito una password

Gravità

8

Spiegazione

Un'applicazione connessa senza fornire un ID utente e una parola d'ordine per l'autenticazione e il gestore code è configurato per richiedere questo tipo di applicazione per fornirla.

Se si tratta di un'applicazione client, l'attributo di configurazione CHCKCLNT. *application* è identificato come *nome canale/dettagli di connessione*.

Se si tratta di un'applicazione collegata localmente, l'attributo di configurazione CHCKLOCL. *application* è identificato come *id utente/nome applicazione*.

Se non è stato possibile leggere la configurazione di autenticazione della connessione, verrà visualizzato anche questo messaggio. Consultare i messaggi CSQH041I e CSQH042I.

Azione di sistema

La connessione non riesce e l'applicazione viene restituita MQRC_NOT_AUTHORIZED.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che tutte le applicazioni siano aggiornate per fornire un id utente e una parola d'ordine oppure modificare la configurazione di autenticazione della connessione in OPTIONAL anziché REQUIRED, per consentire alle applicazioni di connettersi che non hanno fornito un id utente e una parola d'ordine.

Se non è stato possibile leggere la configurazione di autenticazione della connessione, controllare i messaggi di errore precedenti e apportare le correzioni in base a quanto riportato.

Dopo aver apportato le modifiche di configurazione, immettere il comando REFRESH SECURITY TYPE (CONNAUTH) per rendere attive le modifiche.

Se l'applicazione è un'applicazione client, l'ID utente e la password possono essere forniti senza modificare il codice dell'applicazione, utilizzando un'uscita di sicurezza, come mqccred, fornita con IBM MQ MQI client.

CSQH046E

csect - name application ha fornito una parola d'ordine per l'ID utente *userid* scaduto

Gravità

8

Spiegazione

Un'applicazione ha connesso e fornito un id utente *userID* e una password per l'autenticazione. La password fornita è scaduta.

Se si tratta di un'applicazione client, *application* viene identificato come 'nome canale '/' dettagli di connessione '.

Se si tratta di un'applicazione collegata localmente, *application* viene identificato come 'ID utente in esecuzione '/' nome applicazione '.

Azione di sistema

La connessione non riesce e l'applicazione viene restituita MQRC_NOT_AUTHORIZED.

Risposta del programmatore di sistema

Impostare una nuova password per *id utente* utilizzando le funzioni O/S e riprovare la connessione dall'applicazione utilizzando la nuova password.

Messaggi di Data Manager (CSQI ...)

CSQI002I

Valore *csect - name* Page set *psid* fuori intervallo

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso uno dei seguenti comandi:

- DEFINE STGCLASS
- VISUALIZZA CLASSE DI STG
- Visualizza utilizzo

Il valore fornito per l'identificativo della serie di pagine non era compreso tra 0 e 99.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con la sintassi corretta. Per informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQI003I

csect - name 'PSID' non consentito con TYPE (*usage - type*)

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando DISPLAY USAGE specificando sia la parola chiave PSID che TYPE (DATASET) o TYPE (SMDS), che non è consentita.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando utilizzando la sintassi corretta; consultare [DISPLAY USAGE](#) per ulteriori informazioni.

CSQI004I

csect - name Considera l'indicizzazione *nome - coda per tipo - indice per tipo - connessione* connessione *nome - connessione, num-msgs* messaggi ignorati

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code ha rilevato un'applicazione che riceve i messaggi in base all'ID messaggio o all'ID correlazione da una coda che non ha un indice definito.

Il tipo di indice che deve essere stabilito per la coda è indicato da *tipo - indice* è MSGID o CORRELID. Il tipo di applicazione interessato è identificato da *tipo - connessione* è BATCH, CHIN, CICS o IMS.

- Per le applicazioni batch, *nome - connessione* contiene il nome lavoro.
- Per l'iniziatore di canale *connection - name* contiene il nome del canale.
- Per le applicazioni CICS *nome - connessione* contiene i nomi della regione e della transazione.
- Per le applicazioni IMS *nome - connessione* contiene i nomi IMS sysid, PSTID e PSB.

Il numero di messaggi ignorati durante la ricerca del messaggio richiesto, visualizzato come *num-msgs*, indica l'impatto di non avere un indice definito.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare l'applicazione per determinare se è richiesto un indice per la coda.

Il parametro da utilizzare con il comando DEFINE QLOCAL o ALTER QLOCAL è **INDXTYPE**. Impostarlo su *MSGID* o *CORRELID*, come indicato dall'emissione ricevuta per questo messaggio.

Le applicazioni che ricevono i messaggi in base all'ID messaggio o all'ID correlazione potrebbero riscontrare una riduzione delle prestazioni se un indice non è definito e la profondità della coda è elevata.

CSQI005I

csect - name PAGE SET *nn* OFFLINE. RECOVERY RBA = *rba*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio indica che la serie di pagine *nn* non è attualmente accessibile dal gestore code. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la serie di pagine non è stata definita per il gestore code con il comando DEFINE PSID.

Questo messaggio può essere emesso anche se il pageset è stato contrassegnato come sospeso. In questo caso, viene emesso un messaggio CSQP059E: Serie di pagine *n* poiché utilizza il pool di buffer sospeso *n*.

Nota: *rba* è l'RBA di riavvio per la serie di pagine *nn*.

Questa situazione può causare problemi, quindi è necessario intraprendere un'azione per correggerla il più presto possibile.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se la serie di pagine è richiesta, portarla in linea; questa operazione può essere eseguita senza arrestare il gestore code. Utilizzare la funzione FORMAT del programma di utilità CSQUTIL, specificando TYPE (REPLACE). Quindi immettere un comando DEFINE PSID per ripristinare l'uso della serie di pagine. Tenere presente che tutte le unità di recupero (ad eccezione di quelle in dubbio) che hanno coinvolto la serie di pagine non in linea saranno state sottoposte a backout dal gestore code quando la serie di pagine è stata utilizzata l'ultima volta. Queste unità di ripristino in dubbio possono essere risolte quando la serie di pagine viene nuovamente utilizzata dal gestore code.

CSQI006I

csect - name COMPLETED IN - STORAGE INDEX FOR QUEUE *nome-coda*

Gravità

0

Spiegazione

Durante il riavvio, gli indici in memoria vengono creati per le code non condivise che hanno l'attributo INDXTYPE, che potrebbe richiedere del tempo. Questo messaggio registra che la creazione dell'indice è stata completata per la coda specificata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQI007I

csect - name BUILDING IN - STORAGE INDEX FOR QUEUE *q - name*

Gravità

0

Spiegazione

Durante il riavvio, gli indici in memoria vengono creati per le code non condivise che hanno l'attributo INDXTYPE, che potrebbe richiedere del tempo. Questo messaggio registra che è stato creato un indice per la coda specificata.

Azione di sistema

Viene creato l'indice in memoria.

CSQI010I

Utilizzo serie di pagine ...

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio è la risposta al comando DISPLAY USAGE. Fornisce informazioni sull'utilizzo della serie di pagine, come segue:

```
Page ...  
set  
- n page-set-information :  
End of page set report
```

dove *n* è l'identificativo della serie di pagine. Le colonne di *page - set - information* sono:

Pool di buffer

Il pool di buffer utilizzato dalla serie di pagine.

Pagine totali

Il numero totale di pagine da 4 KB nella serie di pagine (correlato al parametro dei record nella definizione VSAM della serie di pagine).

Pagine non in uso

Il numero di pagine non utilizzate (ossia, le serie di pagine disponibili).

Pagine di dati persistenti

Il numero di pagine contenenti dati persistenti (queste pagine vengono utilizzate per memorizzare le definizioni degli oggetti e i dati dei messaggi persistenti).

Pagine di dati non persistenti

Il numero di pagine contenenti dati non persistenti (queste pagine vengono utilizzate per memorizzare dati di messaggi non persistenti).

Conteggio espansione

Il tipo di espansione utilizzato per la serie di pagine (SYSTEM, USER o NONE) e il numero di volte in cui la serie di pagine è stata espansa dinamicamente dal riavvio. (Il numero massimo di volte in cui la serie di pagine può essere espansa è limitato dal numero massimo di estensioni consentite per il tipo di assegnazione del dataset VSAM e la versione del sistema operativo.) Se il conteggio è elevato, l'allocazione della serie di pagine potrebbe non essere corretta oppure potrebbe verificarsi un problema di elaborazione dei messaggi.

Nota: I numeri di pagina sono approssimativi perché altri thread potrebbero modificare lo stato delle pagine in questa serie di pagine durante l'elaborazione del comando.

Se una serie di pagine non è disponibile, *page - set - information* è uno dei seguenti:

has never been online

se la serie di pagine è stata definita, ma non è mai stata utilizzata.

OFFLINE, recovery RBA=*rba*

se la serie di pagine non è attualmente accessibile dal gestore code, ad esempio perché la serie di pagine non è stata definita per il gestore code con il comando DEFINE PSID; *rba* è l'RBA di riavvio per la serie di pagine.

is not defined

se il comando è stato immesso per una serie di pagine specifica che non è definita per il gestore code.

is suspended, buffer pool *buffer pool number*, recovery RBA=*rba*

se la serie di pagine è sospesa; *rba* è l'RBA di riavvio per la serie di pagine. Per ulteriori informazioni sulle serie di pagine sospese, consultare il messaggio [CSQP059E: La serie di pagine *n* è sospesa perché utilizza il pool di buffer sospeso *n*](#).

Eccezionalmente, l'ultima riga della relazione potrebbe essere:

```
Page set report terminated
```

se si è verificato un errore nell'ottenimento delle informazioni. L'errore è descritto nei seguenti messaggi.

CSQI012E

csect - name IMPOSSIBILE COMPLETARE IL COMANDO. MEMORIA ESAURITA

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile completare una visualizzazione dell'utilizzo della serie di pagine poiché tutta la memoria disponibile era esaurita.

Azione di sistema

L'output termina a questo punto. Potrebbero essere presenti ulteriori informazioni che non sono state visualizzate. Se si tratta di una risposta a un comando DISPLAY USAGE senza la parola chiave PSID, riprovare, specificando un identificativo della serie di pagine. Ciò potrebbe ridurre la quantità di informazioni prodotte, consentendo la visualizzazione di tutte le informazioni.

CSQI020I

MAXSMSGS (*numero*)

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta ad un comando DISPLAY MAXSMSGS e visualizza il numero massimo di messaggi che un'attività può ottenere o inserire all'interno di una singola unità di recupero.

CSQI021I

csect - name PAGE SET *psid* È VUOTO. RIPRISTINO SUPPORTO AVVIATO

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code ha riconosciuto una serie di pagine con un RBA di ripristino pari a zero. Aggiungerà la serie di pagine utilizzando le informazioni nei dataset di log.

Azione di sistema

Il gestore code ricrea la serie di pagine.

CSQI022I

csect - name PAGE SET *psid* APPENA AGGIUNTO

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code ha riconosciuto che la serie di pagine *psid* è nuova al sistema.

CSQI023I

csect - name PAGE SET *psid* AGAIN ONLINE. RIPRISTINO SUPPORTO AVVIATO

Gravità

0

Spiegazione

Una serie di pagine è stata ridefinita sul gestore code dopo un periodo non in linea o sospeso.

Azione di sistema

Vengono applicati tutti gli aggiornamenti necessari alla serie di pagine.

CSQI024I

csect - name Riavviare l'RBA per il sistema come configurato = *restart - rba*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio fornisce l'RBA (relative byte address) di riavvio per il gestore code, ma non include alcuna serie di pagine non in linea o sospesa nel calcolo di questo punto di riavvio.

Questo valore può essere utilizzato per determinare dove troncare i log, se non si dispone di serie di pagine non in linea o sospese.

Se si dispone di serie di pagine non in linea o sospese che si desidera aggiungere al sistema in un secondo momento, è necessario utilizzare l'RBA di riavvio fornito nel messaggio CSQI025I. Se si troncano i log in *rba*, potrebbe essere impossibile aggiungere nuovamente al sistema le serie di pagine non in linea o sospese.

CSQI025I

csect - name Riavviare RBA includendo le serie di pagine offline = *restart - rba*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio fornisce l'RBA (relative byte address) di riavvio per il gestore code, incluse le serie di pagine non in linea o sospese.

Questo valore può essere utilizzato per determinare dove troncare i log, se si dispone di serie di pagine non in linea o sospese che si desidera aggiungere al sistema in futuro.

CSQI026I

csect - name PAGE SET *nn* DEFINED, MA MAI ONLINE

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio indica che la serie di pagine *nn* è stata definita, ma non è mai stata utilizzata. Di conseguenza, non esiste alcun RBA di riavvio per la serie di pagine.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQI027I

csect - name PAGE SET *nn* TRATTA COME UNA NUOVA SERIE DI PAGINE

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio indica che la serie di pagine *nn* è stata formattata utilizzando TYPE (NEW). Viene considerato come se fosse stato appena aggiunto al sistema, quindi tutte le informazioni cronologiche relative a questa serie di pagine vengono eliminate. In particolare, tutte le code che utilizzano classi di memoria che fanno riferimento alla serie di pagine verranno eliminate da tutti i messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQI028E

csect - name PAGE SET CONFLICT FOR QUEUE

Gravità

8

Spiegazione

La coda denominata contiene messaggi che si trovano su una serie di pagine diversa da quella associata alla classe di memoria per la coda.

Azione di sistema

Questo messaggio potrebbe essere emesso più di una volta, ogni ricorrenza che denomina una coda diversa. Il gestore code termina in modo anomalo con il codice motivo X'00C93800'.

Risposta del programmatore di sistema

Per assistenza, contattare il centro di supporto IBM .

CSQI029I

csect - name PAGE SET *psid* IS AN OLD COPY. RIPRISTINO SUPPORTO AVVIATO

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code ha riconosciuto che l'RBA di ripristino del supporto contenuto nella serie di pagine è più vecchio dell'RBA di ripristino del supporto indicato per la serie di pagine. Ciò è dovuto al fatto che il gestore code è stato avviato con una vecchia copia della serie di pagine.

Azione di sistema

Vengono applicati tutti gli aggiornamenti necessari alla serie di pagine. L'elaborazione del riavvio continua.

CSQI030I

csect - name PAGE SET *nn* TRATTATO COME UNA SERIE DI PAGINE DI SOSTITUZIONE

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio indica che la serie di pagine *nn* è stata formattata utilizzando TYPE (REPLACE). Non verrà eseguito alcun ripristino del supporto sulla serie di pagine.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQI031I

csect - name LA NUOVA ESTENSIONE DELLA SERIE DI PAGINE *psid* HA FORMATTATO CORRETTAMENTE

Gravità

0

Spiegazione

Dopo l'estensione dinamica della serie di pagine *psid*, la nuova estensione è stata formattata correttamente.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQI032I

csect - name NUOVA ESTENSIONE (E) DI *nnn* PAGINE RILEVATE SULLA SERIE DI PAGINE *psid* ORA SARANNO FORMATTATE

Gravità

0

Spiegazione

Durante il riavvio, è stato rilevato che la serie di pagine *psid* è stata estesa dinamicamente, ma che le pagine *nnn* non sono state formattate. Questa formattazione verrà eseguita.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQI033E

csect - name Block *block - number* dei dati del messaggio per l'id voce *entry - id* in CFSTRUCT (*struc - name*) non trovato in Db2

Gravità

8

Spiegazione

È stato letto un messaggio condiviso che faceva riferimento ai dati del messaggio in Db2, ma i dati corrispondenti non sono stati trovati nella tabella Db2 .

numero - blocco

identifica il numero di blocco nel messaggio del blocco di dati che non è stato trovato.

ID - voce

identifica la voce CF per il messaggio condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione.

Azione di sistema

Se il messaggio era persistente, la struttura viene contrassegnata come non riuscita, richiedendo il ripristino e vengono emessi i messaggi CSQI036I e CSQE035E .

Se il messaggio non era permanente, il messaggio danneggiato viene eliminato e viene emesso il messaggio CSQI037I .

In entrambi i casi, viene prodotto un dump.

CSQI034E

csect - name Block *block - number* dei dati del messaggio per l'id voce *entry - id* in CFSTRUCT (*struc - name*) fa riferimento all'intervallo di controllo SMDS (*qmgr-id*) *rci* ma i dati memorizzati non corrispondono all'id voce

Gravità

8

Spiegazione

È stato letto un messaggio condiviso che faceva riferimento ai dati del messaggio memorizzati in un SMDS (shared message data set), ma quando i dati sono stati letti dalla posizione di riferimento nel dataset, l'id voce nel prefisso di blocco non corrisponde all'id voce del messaggio.

numero - blocco

identifica il numero di blocco nel messaggio del blocco di dati che non è stato trovato.

ID - voce

identifica la voce CF per il messaggio condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione.

ID gestore code

identifica il gestore code proprietario del dataset di messaggi condiviso.

rci

identifica il numero dell'intervallo di controllo relativo all'interno del dataset in cui era previsto l'avvio del blocco di messaggi.

Azione di sistema

Se il messaggio è stato richiamato per scopi di backup, viene prodotto un dump e il gestore code viene terminato.

In caso contrario, l'azione viene eseguita come segue:

- Se il messaggio era persistente, il dataset del messaggio condiviso e la struttura vengono contrassegnati come non riusciti, richiedendo il ripristino e vengono emessi i messaggi CSQI036I e CSQE035E .
- Se il messaggio non era permanente, il messaggio danneggiato viene eliminato e viene emesso il messaggio CSQI037I .

In entrambi i casi, viene prodotto un dump.

CSQI035E

csect - name Block *block - number* dei dati del messaggio per l'ID voce *entry - id* in CFSTRUCT (*struc - name*) fa riferimento a SMDS ma l'ID dataset non è valido

Gravità

8

Spiegazione

È stato letto un messaggio condiviso che fa riferimento ai dati del messaggio memorizzati in un SMDS (shared message data set), ma l'id del gestore code pertinente (identificato dall'ultimo byte dell'ID voce) non è quello che attualmente possiede un dataset del messaggio condiviso.

numero - blocco

identifica il numero di blocco nel messaggio del blocco di dati che non è stato possibile leggere.

ID - voce

identifica la voce CF per il messaggio condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione.

Azione di sistema

Se il messaggio era persistente, la struttura viene contrassegnata come non riuscita, richiedendo il ripristino e vengono emessi i messaggi CSQI036I e CSQE035E .

Se il messaggio non era permanente, il messaggio danneggiato viene eliminato e viene emesso il messaggio CSQI037I .

In entrambi i casi, viene prodotto un dump.

CSQI036I

csect - name CFSTRUCT (*struc - name*) è stato contrassegnato come non riuscito perché non è stato possibile richiamare i dati per il messaggio persistente con ID voce *entry - id*

Gravità

0

Spiegazione

È stato trovato un messaggio persistente danneggiato, quindi la struttura è stata contrassegnata come non riuscita, richiedendo il ripristino.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione.

ID - voce

identifica la voce CF per il messaggio condiviso.

Azione di sistema

La struttura è contrassegnata come non riuscita e viene emesso il messaggio CSQE035E .

CSQI037I

csect - name Il messaggio non persistente con ID voce *entry - id* è stato eliminato da CFSTRUCT (*struct - name*) perché non è stato possibile recuperare i dati

Gravità

0

Spiegazione

È stato trovato un messaggio non persistente danneggiato che non è stato possibile richiamare correttamente, quindi è stato eliminato.

ID - voce

identifica la voce CF per il messaggio condiviso.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione.

Azione di sistema

Il messaggio danneggiato viene cancellato. Non è stato effettuato alcun tentativo di eliminare i dati del messaggio SMDS associati.

CSQI038I

csect - name Il messaggio danneggiato con ID voce *entry - id* in CFSTRUCT (*struct - name*) è per la coda *queue - name*

Gravità

0

Spiegazione

È stata trovata una voce di messaggio condiviso danneggiato, come indicato da un messaggio precedente, e questo messaggio indica il nome della coda corrispondente.

nome - struttura

identifica la struttura dell'applicazione.

ID - voce

identifica la voce CF per il messaggio condiviso.

nome - coda

identifica la coda per cui non è possibile richiamare il messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Questo messaggio sarà seguito dal messaggio CSQI036I o CSQI037I, a seconda che il messaggio danneggiato fosse persistente o meno.

CSQI039E

csect - name LRSN richiesto per il recupero della struttura non disponibile per una o più strutture CF

Spiegazione

Non è stato possibile individuare l'LRSN richiesto per il ripristino della struttura per una o più strutture CF all'interno dei log indicizzati in BSDS.

I precedenti messaggi CSQE040I e CSQE041E potrebbero indicare le strutture CF che stanno causando questo errore.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando **BACKUP CFSTRUCT** , su qualsiasi gestore code nel gruppo di condivisione code, per creare un nuovo backup della struttura CF. Si potrebbe prendere in considerazione l'impostazione di una procedura per eseguire automaticamente backup frequenti.

CSQI041I

csect - name JOB nomelavoro USER idutente HAD ERROR ACCEDERE ALLA SERIE DI PAGINE psid

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso quando si verifica un errore su una serie di pagine. Il messaggio identifica il nome del lavoro, l'ID utente e l'identificativo della serie di pagine associati all'errore.

CSQI042E

csect - name richiesta WLM IWMCONN non riuscita, rc =rc motivo=motivo

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata di connessione WLM (Workload Management Services) non è riuscita. *rc* è il codice di ritorno e *motivo* è il codice motivo (entrambi in esadecimale) dalla chiamata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma i servizi WLM non sono disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Workload Management Services* per informazioni sui codici di ritorno e motivo della chiamata WLM. Una volta risolto il problema, sarà necessario riavviare il gestore code. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

CSQI043E

csect - name WLM call - name request for process process - name failed, rc=rc reason=reason

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata WLM (Workload Management Services) non è riuscita. *rc* è il codice di ritorno e *motivo* è il codice motivo (entrambi in esadecimale) dalla chiamata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma i servizi WLM non sono disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Workload Management Services* per informazioni sui codici di ritorno e motivo della chiamata WLM. Una volta risolto il problema, sarà necessario riavviare il gestore code. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

CSQI044I

csect - name Process process - name utilizzato dalla coda q - name non trovato

Gravità

0

Spiegazione

La coda denominata è indicizzata dai token del messaggio. È stata eseguita un'azione per la coda che richiedeva l'utilizzo del servizio WLM (Workload Management Services) IWMCLSFY. Tuttavia, il processo specificato dalla coda non esiste, quindi non è possibile determinare il nome del servizio per WLM.

Azione di sistema

Un nome servizio vuoto viene passato al servizio WLM (Workload Management Services) IWMCLSFY.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le definizioni di coda o di processo.

CSQI045I

csect - name RBA di log ha raggiunto *rba*. Pianificare una reimpostazione del log

Gravità

4

Spiegazione

L'RBA di log corrente si sta avvicinando alla fine dell'RBA di log.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, a meno che il valore RBA non raggiunga FFF800000000 (se gli RBA di log a 6 byte sono in uso) o FFFFFFFC000000000 (se gli RBA di log a 8 byte sono in uso) quando il gestore code termina con il codice motivo 00D10257.

Risposta del programmatore di sistema

Pianificare l'arresto del gestore code in un momento opportuno e reimpostare i log. Consultare RESETPAGE per informazioni su come reimpostare i log utilizzando il programma di utilità CSQUTIL e reimpostare il log del gestore code.

Se il gestore code utilizza RBA di log a 6 byte, considerare la possibilità di convertire il gestore code in RBA di log a 8 byte. Per ulteriori informazioni, consultare Pianificazione per aumentare l'intervallo di log indirizzabile massimo.

CSQI046E

csect - name RBA di log ha raggiunto *rba*. Eseguire una reimpostazione del log

Gravità

8

Spiegazione

L'RBA di log corrente si sta avvicinando alla fine dell'RBA di log.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, a meno che il valore RBA non raggiunga FFF800000000 (se gli RBA di log a 6 byte sono in uso) o FFFFFFFC000000000 (se gli RBA di log a 8 byte sono in uso) quando il gestore code termina con il codice motivo 00D10257.

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare il gestore code non appena è opportuno e reimpostare i log. Consultare RESETPAGE per informazioni su come reimpostare i log utilizzando il programma di utilità CSQUTIL e reimpostare il log del gestore code.

Se il gestore code utilizza RBA di log a 6 byte, considerare la possibilità di convertire il gestore code in RBA di log a 8 byte. Per ulteriori informazioni, consultare Pianificazione per aumentare l'intervallo di log indirizzabile massimo.

CSQI047E

csect - name RBA di log ha raggiunto *rba*. Arresta il gestore code e reimposta i log

Gravità

8

Spiegazione

L'RBA di log corrente è troppo vicino alla fine dell'intervallo RBA di log.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, a meno che il valore RBA non raggiunga FFF800000000 (se gli RBA di log a 6 byte sono in uso) o FFFFFFFC000000000 (se gli RBA di log a 8 byte sono in uso) quando il gestore code termina con il codice motivo 00D10257.

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare immediatamente il gestore code e reimpostare i log. Consultare [RESETPAGE](#) per informazioni su come reimpostare i log utilizzando il programma di utilità CSQUTIL e [reimpostare il log del gestore code](#).

Se il gestore code utilizza RBA di log a 6 byte, considerare la possibilità di convertire il gestore code in RBA di log a 8 byte. Per ulteriori informazioni, consultare [Pianificazione per aumentare l'intervallo di log indirizzabile massimo](#).

CSQI048I

csect - name WLM ha raggiunto il limite massimo di enclave

Gravità

4

Spiegazione

WLM (Workload Management Services) ha riportato che non è stato possibile creare ulteriori enclave, pertanto non è stato possibile notificare un messaggio a WLM. (Una chiamata IWMECREA ha fornito un codice di ritorno 8 con un codice motivo X'xxxx0836'.)

Nota: Questo messaggio potrebbe essere emesso ripetutamente durante la scansione degli indici per le code gestite da WLM.

Azione di sistema

Il gestore code tenterà di notificare nuovamente il messaggio a WLM alla successiva scansione degli indici per le code gestite da WLM. Ciò avverrà dopo l'intervallo specificato dal parametro di sistema WLMTIME. Per informazioni sui parametri di sistema per la macro CSQ6SYSP, consultare [Utilizzo di CSQ6SYSP](#).

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Workload Management Services* per informazioni sui codici di ritorno e motivo della chiamata WLM.

CSQI049I

La serie di pagine *psid* ha RBA=*rcvry-rba*, checkpoint RBA= *chkpt-rba*

Gravità

0

Spiegazione

Durante il riavvio, il gestore code ha aperto la serie di pagine indicata. L'RBA di ripristino del supporto dalla serie di pagine e l'RBA indicato dai log sono come mostrato.

Se gli RBA differiscono, indica che viene utilizzata una vecchia copia della serie di pagine. Se l'RBA del punto di controllo e l'RBA del punto di controllo precedente mostrato nel messaggio CSQR003I differiscono, indica che la serie di pagine è stata offline o sospesa.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Il ripristino del supporto viene eseguito se necessario per aggiornare la pagina impostata.

CSQI050E

csect - name Serie di pagine *psid* valore RESETPAGE necessario

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code ha rilevato che una serie di pagine contiene valori RBA superiori al valore massimo registrato.

Azione di sistema

Durante l'avvio del gestore code, il riavvio viene terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6' e codice motivo X'00C94525'.

Durante l'elaborazione del comando DEFINE PSID, il comando non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire CSQUTIL con il programma di utilità RESETPAGE rispetto alla serie o alle serie di pagine indicate nei messaggi e ritentare l'operazione non riuscita.

CSQI052E

RBA spacemap non valido trovato durante il riavvio per la serie di pagine *psid*

Gravità

8

Spiegazione

È stata rilevata una pagina di mappa dello spazio contenente un RBA non valido sulla serie di pagine indicata durante l'avvio, indicando che la serie di pagine non è in uno stato congruente.

Ciò è normalmente dovuto al fatto che la serie di pagine non è stata elaborata correttamente durante una precedente operazione di avvio a freddo o RESETPAGE.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Quando *psid* specifica la serie di pagine 0, contattare il servizio IBM .

Per le serie di pagine diverse da 0, pianificare l'arresto del gestore code non appena è conveniente, quindi seguire la procedura per ripristinare la serie di pagine o le serie su uno stato congruente:

- Eseguire CSQUTIL con SCOPY PSID (x) per salvare i messaggi persistenti sulla serie di pagine in un dataset
- Formatta la serie di pagine con TYPE (NEW)
- Avviare il gestore code e ricaricare i messaggi dal dataset utilizzando SCOPY LOAD

CSQI059E

Impossibile aumentare la cache del cluster

Gravità

8

Spiegazione

La cache del cluster dinamico non può essere incrementata perché l'attività della cache del cluster del gestore code ha rilevato un errore.

Azione di sistema

L'attività di cache del cluster viene terminata. L'iniziatore del canale verrà probabilmente terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQI060E

I nomi QSG sono diversi, log=*nome log* gestore code=*nome - qmgr* .

Gravità

8

Spiegazione

Il nome del gruppo di condivisione code registrato nel log non corrisponde al nome utilizzato dal gestore code.

I valori possibili sono:

- Il gestore code è stato riavviato utilizzando il log da un altro gestore code.
- Il programma di gestione code è stato riavviato con il parametro di sistema QSGDATA errato.
- Il gestore code non è stato rimosso correttamente dal gruppo di condivisione code precedente.

Azione di sistema

Il riavvio viene terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6' e codice motivo X'00C94505'.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code utilizzando i log e BSDS corretti oppure modificare il parametro di sistema QSGDATA. Tenere presente che non è possibile modificare il nome del gruppo di condivisione code utilizzato da un gestore code o rimuoverlo da un gruppo di condivisione code, a meno che non sia stato chiuso normalmente e che non siano state seguite le ulteriori procedure per la rimozione descritte in [Gestione dei gruppi di condivisione code](#) .

CSQI061E

I numeri QSG del gestore code sono diversi, log=*log - num* queue manager=*qmgr-num*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code è stato riavviato utilizzando il log da un altro gestore code. Il numero del gestore code del gruppo di condivisione code registrato nel log non corrisponde a quello utilizzato dal gestore code.

Azione di sistema

Il riavvio è terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6' e codice motivo X'00C94506'.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code utilizzando i log e BSDS corretti. Se vengono utilizzati i log corretti, correggere la voce per il gestore code nel CSQ di Db2 CSQ.ADMIN_B_QMGR . Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

CSQI062I

Coda *q - name* eliminata da un altro gestore code durante il riavvio

Gravità

0

Spiegazione

Durante l'elaborazione del riavvio, il gestore code ha rilevato che la coda indicata è stata eliminata da un altro gestore code nel gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQI063E

La coda *q - name* è sia PRIVATE che SHARED

Gravità

0

Spiegazione

Durante il processo di riavvio, il gestore code ha rilevato che la coda denominata esiste sia come coda definita localmente su questo gestore code che come coda condivisa nel gruppo di condivisione code. L'apertura di una coda con questo nome non sarà pertanto consentita.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Eliminare una delle istanze della coda. Per ulteriori informazioni, consultare [Problemi relativi alla coda condivisa](#).

CSQI064E

Impossibile ottenere informazioni da Db2. Oggetti COPY *tipo - oggetto* non aggiornati

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'avvio del gestore code o dell'iniziatore di canali, gli oggetti di tipo *tipo - oggetto* con una disposizione di COPY sono stati aggiornati da quelli con una disposizione di GROUP. Tuttavia, non è stato possibile ottenere le informazioni necessarie da Db2; ciò potrebbe verificarsi perché Db2 non è disponibile o non è più disponibile, perché la connessione a Db2 è sospesa o perché si è verificato un errore nell'accesso a Db2 o perché una tabella Db2 è stata temporaneamente bloccata.

Azione di sistema

Gli oggetti COPY di tipo *tipo - oggetto* non vengono aggiornati. L'avvio continua.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al log della console per i messaggi che forniscono ulteriori informazioni sull'errore.

Una volta cancellata la condizione di errore, aggiornare manualmente gli oggetti oppure riavviare il gestore code o l'iniziatore del canale.

CSQI065I

Attributi bufferpool ...

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio indica lo stato corrente degli attributi del pool di buffer, in base al numero di serie di pagine inoltrato al comando **DISPLAY USAGE PSID**. Fornisce informazioni sul numero di buffer

disponibili, sui buffer liberi (sottratti), visualizzati come numero e come percentuale dei buffer nel pool e sulla LOCATION di memoria per il pool di buffer specificato.

CSQI065I !MQ21 Buffer pool attributes ... 321						
Buffer pool	Available buffers	Stealable buffers	Stealable percentage	Page class	Location	
- 0	5000	4989	99	FIXED4KB	ABOVE	
- 1	5000	4995	99	4KB	ABOVE	
- 2	5000	4999	99	4KB	BELOW	
- 3	5000	4995	99	4KB	BELOW	
- 4	5000	4999	99	4KB	BELOW	
- 5	1000	999	99	4KB	BELOW	

Pool di buffer

Il numero del pool di buffer.

Buffer disponibili

Il numero totale di buffer disponibili definiti per un pool di buffer specificato.

Se l'ubicazione è SWITCHING_BELOW o SWITCHING_BELOW, il valore è la somma dei numeri sopra e sotto.

Buffer sottraibili

Il numero di buffer liberi (sottigliabili) per un pool di buffer definito.

Percentuale sottraibile

La quantità di buffer liberi (rubabili), come percentuale, per un pool di buffer definito.

Classe pagina

Il tipo di pagina della memoria virtuale utilizzata per il salvataggio dei buffer nel pool di buffer. Il valore della classe pagina è uno dei seguenti:

4KB

I buffer sono supportati da pagine standard paginabili da 4 KB

FIXED4KB

Il backup dei buffer viene eseguito in modo permanente su una pagina fissa di 4 KB

Ubicazione

Il valore dell'ubicazione della memoria utilizzata dai singoli pool di buffer. Il valore dell'ubicazione è uno dei seguenti:

superiore

SOPRAINDICATO viene visualizzato quando OPMODE (NEWFUNC, 800) è attivo. La memoria viene utilizzata sopra la barra per i pool di buffer.

inferiore

BELOW è il valore predefinito. La memoria viene utilizzata sotto la barra per i pool di buffer.

COMMUTAZIONE_SOPRA

Il pool di buffer è in fase di passaggio a una posizione SOPRA la barra.

COMMUTAZIONE_SOTTO

Il pool di buffer è in fase di passaggio a una posizione SOTTO la barra.

CSQI070I

Utilizzo dataset ...

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio è la risposta al comando DISPLAY USAGE. Fornisce informazioni sugli insiemi di dati relativi a varie circostanze, come segue:

Data set	RBA/LRSN	DSName
data-set-type:		

```
rrr      dsname
End of data set report
```

dove:

tipo di dataset

Il tipo di dataset e circostanza, che può essere:

Log, meno recente con unità di lavoro attiva

Il dataset di log contenente l'RBA iniziale dell'unità di lavoro attiva più vecchia per il gestore code.

Log, meno recente per il ripristino della serie di pagine

Il dataset del log contenente l'RBA di riavvio più vecchio di qualsiasi serie di pagine per il gestore code.

Log, il più vecchio per il recupero della struttura CF

Il dataset di log contenente l'LRSN che corrisponde all'ora del backup corrente più vecchio di qualsiasi struttura CF nel gruppo di condivisione code. Se il backup corrente più vecchio non viene trovato, è necessario eseguire il backup di tutte le strutture.

rrr

L'RBA o l'LRSN corrispondente alla circostanza.

DSNAME

Il nome del dataset copia 1. Se nessun dataset è correlato a una circostanza, viene visualizzato come **Nessuno**; se il nome del dataset non può essere determinato, viene visualizzato come **Non trovato**.

Risposta del programmatore di sistema

Queste informazioni possono essere utilizzate per facilitare la gestione dei dataset; per ulteriori informazioni, consultare [Suggerimenti per il backup e il ripristino](#).

CSQI965I

modulename Migrazione all'indietro richiesta per i messaggi sul pageset *ps - name*

Spiegazione

Durante il riavvio del gestore code, è stato rilevato che una o più serie di pagine connesse sono state utilizzate a una versione superiore del codice del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code eseguirà automaticamente un'elaborazione speciale durante il riavvio per modificare i messaggi memorizzati nella serie di pagine indicata in modo che possano essere letti dalla versione corrente del gestore code.

CSQI966I

nomemodulo Migrazione all'indietro non riuscita per i messaggi sulla coda *qname*, pageset *nome - ps*. Codice di errore *codice di errore*

Spiegazione

Durante la migrazione all'indietro dei messaggi sulla coda indicata e sulla serie di pagine, si è verificato un problema che impedisce un'ulteriore migrazione all'indietro dei messaggi.

Il tipo di problema, ad esempio la serie di pagine piena, è indicato dal codice motivo.

Azione di sistema

La serie di pagine indicata viene portata offline. Le code e i messaggi su tale serie di pagine non saranno disponibili mentre il gestore code è in esecuzione alla Versione 6.

CSQI967I

nomemodulo Migrazione all'indietro completata per i messaggi su *ps - name*

Spiegazione

La serie di pagine indicata ha eseguito correttamente la migrazione di tutti i messaggi in un formato in cui possono essere elaborati dalle applicazioni in esecuzione su un gestore code WebSphere MQ V6.

Si applicano ancora le seguenti limitazioni:

- Se `SYSTEM.RETAINED.PUB.QUEUE` è definito su questo pageset, tutti i messaggi su tale coda saranno stati eliminati.
- Se il gestore code viene successivamente riavviato in V7, tutte le pubblicazioni conservate andranno perse.

CSQI968I

modulename Alias queue *aq - name* to TARGQ *tq - name* ha TARGTYPE *ttype* che non è supportato. *aq - name* è stato eliminato

Spiegazione

Durante la migrazione dell'oggetto, è stata trovata una coda alias che aveva un **TARGTYPE** non valido, ad esempio una coda alias per un oggetto argomento.

Azione di sistema

La coda alias indicata viene eliminata.

CSQI969I

Il dataset *ds - name* per la serie di pagine *ps - name* è stato utilizzato per una versione superiore di IBM MQ e non può essere aggiunto dinamicamente

Spiegazione

Durante la connessione dinamica a un pageset che era offline al riavvio del gestore code, è stato rilevato che richiede l'elaborazione della migrazione all'indietro.

Il pageset non viene aggiunto dinamicamente.

CSQI970E

csect - name object - type(nome - oggetto) NOT BE MIGRATE

Spiegazione

Non è stato possibile eseguire la migrazione dell'oggetto identificato a causa dei blocchi mantenuti dalle transazioni in dubbio.

Alcune funzioni non saranno disponibili fino a quando non sarà possibile eseguire la migrazione dell'oggetto. Ad esempio, l'oggetto non può essere modificato o eliminato e, se si tratta di una coda di trasmissione, il canale associato potrebbe non essere avviato.

Azione di sistema

L'oggetto non viene migrato.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando `DISPLAY CONN` o `DISPLAY THREAD` per identificare l'elenco di transazioni in dubbio e quindi risolverle tramite il coordinatore della transazione o il comando `RESOLVE INDOUBT`. Una volta risolte le transazioni in dubbio, riavviare il gestore code o immettere un comando `ALTER` sull'oggetto per ritentare la migrazione.

Il messaggio CSQI971I verrà emesso quando l'oggetto è stato migrato correttamente.

CSQI971I

csect - name object - type(nome - oggetto) MIGRATE

Spiegazione

Non è stato possibile migrare l'oggetto identificato quando il gestore code è stato avviato per la prima volta alla versione corrente a causa dei blocchi mantenuti dalle transazioni in dubbio (per ulteriori informazioni, consultare il messaggio CSQI970E).

Questo messaggio viene emesso durante un successivo riavvio del gestore code o quando l'oggetto viene successivamente modificato, per indicare che la migrazione dell'oggetto si è ora verificata.

Azione di sistema

L'oggetto viene migrato.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuno.

Messaggi del gestore log di ripristino (CSQJ ...)

CSQJ001I

CURRENT COPY *n* ACTIVE LOG DATA SET IS DSNAME=*dsname*, STARTRBA=*sss* ENDRBA=*ttt*

Spiegazione

Questo messaggio viene generato per uno dei seguenti motivi:

1. Quando il gestore code viene avviato, questo messaggio di informazioni viene inviato per identificare i dataset di log attivi correnti (copia 1 e, se viene utilizzata la registrazione doppia, copia 2).
2. Quando il dataset del log attivo corrente è pieno (o quando viene emesso un comando ARCHIVE LOG), MQ passerà al successivo dataset del log attivo disponibile. Questo messaggio identifica il successivo dataset di log attivo disponibile che verrà utilizzato per la registrazione.

Il valore specificato da STARTRBA è l'RBA del primo byte di dati di log nel dataset denominato. Il valore specificato da ENDRBA è l'RBA dell'ultimo byte possibile nel dataset.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta. Tuttavia, se è richiesto il ripristino, le informazioni da questo messaggio potrebbero essere richieste come input per il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003).

CSQJ002I

END OF ACTIVE LOG DATA SET DSNAME=*dsname*, STARTRBA=*sss* ENDRBA=*ttt*

Spiegazione

Questo messaggio viene inviato quando la registrazione passa a un nuovo dataset vuoto. Il messaggio mostra il nome e l'intervallo di log RBA del dataset completo.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta. Tuttavia, se è richiesto il ripristino, le informazioni da questo messaggio potrebbero essere richieste come input per il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003).

CSQJ003I

FULL ARCHIVE LOG VOLUME DSNAME=*dsname*, STARTRBA=*sss* ENDRBA=*ttt*, STARTTIME=*ppp*
ENDTIME=*qqqq*, UNIT =*unitname*, COPYnVOL=*vvv* VOLSPAN=*xxx* CATLG=*yyy*

Spiegazione

Lo scaricamento per il dataset del log di archivio specificato è stato completato correttamente per il volume fornito. Se il dataset si estende su più volumi nastro, questo messaggio viene generato per ciascun volume nastro.

Azione di sistema

È stato creato un dataset di log di archivio e l'inventario del dataset di log di archivio in BSDS è stato aggiornato con le informazioni nel messaggio:

DSNAME

Il nome del dataset del log di archivio

STARTRBA

L'RBA iniziale contenuto nel volume

ENDRBA

L'RBA finale contenuto nel volume

STARTTIME

Il valore store - clock iniziale dei record di log nel volume

endTime

Il valore dell'orologio di archiviazione finale dei record di log nel volume

UNIT

L'unità periferica a cui è stato allocato il dataset

VOL COPY n

Il nome del volume; viene visualizzato come COPY1VOL se si tratta del dataset di log di archiviazione copy-1 e come COPY2VOL se si tratta del dataset di log di archivio copy-2

VOLSPAN

Un indicatore per indicare una delle quattro condizioni:

NO

Il dataset è interamente contenuto nel volume specificato da COPY n VOL

PRIMO

Questa è la prima voce di un dataset multivolume

Al centro

Questa è la voce centrale di un dataset multivolume

ULTIMO

Questa è l'ultima voce di un dataset multivolume

CATLG

Un indicatore per indicare una delle due seguenti condizioni:

NO

Il dataset del log di archiviazione non è catalogato

Sì

Il dataset del log di archiviazione è catalogato

BSDS viene aggiornato automaticamente con le informazioni contenute in questo messaggio; tuttavia, se è richiesto il ripristino, le informazioni da questo messaggio potrebbero essere richieste come input per il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003).

CSQJ004I

ACTIVE LOG COPY n INACTIVE, LOG IN SINGLE MODE, ENDRBA= ttt

Spiegazione

Questo messaggio viene inviato quando viene selezionata l'opzione di registrazione doppia attiva e la copia n diventa inattiva. Una copia di log diventa inattiva quando il successivo dataset di log attivo non è pronto quando richiesto. ENDRBA è l'ultimo byte dei dati di log scritti nella copia n . Di solito, ciò è causato da un ritardo nello scaricamento.

Azione di sistema

Il log viene commutato in modalità singola fino a quando il dataset successivo per la copia n è pronto per la registrazione.

Se il gestore code viene arrestato o termina in maniera anomala mentre è in modalità singola con l'opzione del parametro di sistema ancora impostata per i dataset attivi doppi, lo stato precedente dei dataset di log attivi determina cosa accade quando il gestore code viene avviato, come riportato di seguito:

- Se sono disponibili meno di due dataset (non contrassegnati come STOPPED) per ogni serie di log attivi, l'avvio del gestore code termina e viene emesso il messaggio CSQJ112E .
- Se un dataset di log attivo si trova nello stato NOTREUSABLE, il gestore code può essere avviato in modalità di registrazione singola, ma la modalità doppia diventa effettiva quando l'altro dataset di log attivo diventa disponibile dopo l'offload.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire una richiesta di visualizzazione per essere certi che non vi siano richieste in sospenso correlate al processo di offload del log. Eseguire le azioni necessarie per soddisfare le eventuali richieste e consentire all'offload di continuare.

Se il passaggio alla modalità singola è stato causato dalla mancanza di una risorsa richiesta per l'offload, la risorsa necessaria deve essere resa disponibile per consentire il completamento

dell'offload e quindi consentire la registrazione doppia per procedere. Se è richiesto il ripristino, le informazioni da questo messaggio potrebbero essere richieste come input per il programma di utilità di inventario del log delle modifiche (CSQJU003).

CSQJ005I

COPIA LOG ATTIVA *n* IS ACTIVE, LOG IN DUAL MODE, STARTRBA=*sss*

Spiegazione

Questo messaggio viene inviato quando la copia *n* del log diventa attiva dopo essere stata precedentemente contrassegnata come inattiva. STARTRBA è l'RBA del primo byte dei dati di log scritti sulla copia *n* dopo l'attivazione.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta. Tuttavia, se è richiesto il ripristino, le informazioni da questo messaggio potrebbero essere richieste come input per il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003).

CSQJ006I

L'ASSEGNAZIONE PER IL NUOVO DATASET DI LOG DI ARCHIVIO È STATA ANNULLATA DALL' OPERATORE

Spiegazione

Questo messaggio viene inviato se l'operatore risponde ' N' al messaggio CSQJ008E.

Azione di sistema

Se l'assegnazione è per la prima copia del dataset del log di archiviazione, l'operazione di scaricamento termina l'elaborazione fino alla successiva attivazione. Se la prima copia è già stata assegnata e questa richiesta è per la seconda copia, l'operazione di scaricamento passa alla modalità di scaricamento singolo solo per questo dataset.

CSQJ007I

ALLOCATION FOR ARCHIVE VOL SER=*volser* ANNULLATA DALL' OPERATORE

Spiegazione

Se l'operatore risponde ' N' al messaggio CSQJ009E, viene emesso questo messaggio. *volser* è il numero di serie di un volume di log di archivio richiesto per soddisfare la richiesta di lettura. Il nome del dataset di archivio viene fornito dal messaggio CSQJ022I che segue.

Azione di sistema

La richiesta di lettura che necessitava del volume di archiviazione ha avuto esito negativo. Se la richiesta è stata emessa con il parametro *COND=YES*, il gestore log ritorna al suo programma di richiamo con codice di ritorno 12 e codice di errore X'00D1032B'. In alternativa, il programma di richiamo del gestore log termina in modo anomalo con lo stesso codice di errore.

CSQJ008E

nn DI *mm* ACTIVE LOGS ARE FULL, *qmgr* - *nome* NEEDS ARCHIVE SCRATCH

Spiegazione

MQ ha bisogno di un volume di lavoro per scaricare un dataset di log attivo. *qmgr* - *nome* è il nome del gestore code. *nn* è il numero di dataset di log attivi completi. *mm* è il numero totale di dataset di log attivi.

Azione di sistema

L'attività offload emette il messaggio CSQJ021D e attende la risposta dell'operatore.

CSQJ009E

nome_qmgr NEEDS VOL SER= *nnnnnn*

Spiegazione

MQ necessita del volume di archivio specificato per un'operazione di lettura. *qmgr* - *nome* è il nome del gestore code.

Azione di sistema

L'attività di servizio di lettura del log di archivio emette il messaggio CSQJ021D e attende la risposta dell'operatore. Questa attesa influisce sull'agent per cui è stata emessa la lettura del log e su tutti gli altri agent che potrebbero essere in attesa sulla coda di attività di servizio di lettura del log.

CSQJ010I

RISPOSTA NON VALIDA - NON S O N

Spiegazione

Durante l'assegnazione del dataset di archiviazione, è stato emesso un messaggio di risposta. L'utente non ha risposto correttamente al messaggio di risposta. È necessario immettere 'Y' o 'N'.

Azione di sistema

Il messaggio originale viene ripetuto.

CSQJ011D

RESTART CONTROL *rrr* CREATED AT *data/ora* TROVATO. RISPONDERE Y PER UTILIZZARE, N PER ANNULLARE

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code, è stato trovato un record di controllo di riavvio condizionale nel dataset BSDS. Vengono visualizzati sia l'identificativo record (un numero esadecimale a 4 byte) che la data / ora di creazione per identificare il record di riavvio condizionale che verrà utilizzato. Se si desidera un riavvio condizionale utilizzando tale record, rispondere 'Y' al messaggio. Altrimenti, rispondere 'N'.

Azione di sistema

Se la risposta è 'Y', il gestore code viene avviato in modo condizionale, utilizzando il record trovato. Se 'N' è la risposta, l'avvio viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Rispondere come indicato.

Se un normale riavvio ha avuto esito negativo e si è creato un record di riavvio condizionale con il programma di utilità di inventario del log delle modifiche, verificare se l'ora e la data nel messaggio concordano con quando è stato creato quel record. Se lo fanno, rispondere 'Y'. In caso contrario, rispondere 'N' e indagare sulla discrepanza.

CSQJ012E

ERROR *ccc* LETTURA RBA *rrr* IN DATA SET *nomedd*, CONNECTION - ID=*xxxx* THREAD - XREF=*aaaa*

Spiegazione

Durante la scansione dei record di log letti in un buffer, MQ ha rilevato un errore logico con il codice motivo *cc*. *rrr* è l'RBA di log del segmento nel buffer in cui è stato rilevato l'errore. *dsname* è il nome del dataset di log attivo o di archivio da cui è stato letto il record. Se *dsname* è vuoto, i dati sono stati letti da un buffer di output del log attivo.

L>ID connessione e thread - xref identificano l'utente o l'applicazione che ha rilevato il problema. I messaggi con lo stesso ID di connessione e thread - xref si riferiscono allo stesso utente.

Azione di sistema

Il programma di applicazione viene terminato con il codice motivo *ccc*. Tuttavia, le informazioni contenute in questo messaggio potrebbero essere utili per diagnosticare la fine anomala che seguirà.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi sul log.

CSQJ013E

ERRORE TERMINALE *ccc* IN BUFFER *rrr* BEFORE ACTIVE LOG WRITE

Spiegazione

Una scansione del buffer di output di log, appena prima di scrivere il buffer, ha rilevato un'incongruenza nei dati di log. *ccc* è il codice motivo associato a SDUMP prodotto. *rrr* è l'RBA di log in cui è stato rilevato l'errore.

Azione di sistema

Il gestore code terminerà con un dump e non scriverà il buffer danneggiato nel dataset del log attivo COPY 1 o COPY 2.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code una volta terminato.

Poiché il buffer danneggiato non è stato scritto in un dataset di log, il gestore code può essere riavviato. Non è richiesta alcuna azione correttiva.

CSQJ014E

ERRORE TERMINAL *ccc* IN BUFFER *rrr* DOPO LA SCRITTURA DEL LOG ATTIVO

Spiegazione

Una scansione del buffer di output del log, dopo la scrittura nella prima copia del dataset del log attivo e prima della scrittura nella seconda copia, ha rilevato un'incongruenza nei dati del log. *ccc* è il codice motivo associato a SDUMP prodotto. *rrr* è l'RBA di log in cui è stato rilevato l'errore.

Azione di sistema

Il gestore code termina con un dump e non scrive il buffer danneggiato nel dataset COPY 2.

Risposta del programmatore di sistema

Il blocco contenente l'RBA di log indicato potrebbe essere danneggiato. Il buffer è stato rilevato come in errore al completamento della scrittura nel dataset COPY 1 del log attivo.

Se vengono utilizzati due log attivi, utilizzare il programma di utilità di stampa della mappa di log (CSQJU004) per elencare i dataset di log attivi per entrambe le copie del log attivo. Individuare il dataset COPY 2 con l'RBA corrispondente e copiare tale dataset (utilizzando Access Method Services REPRO) nel dataset COPY 1. Avviare il gestore code.

Se viene utilizzato solo un singolo log attivo, contattare il centro di supporto IBM per assistenza. Un tentativo di avviare il gestore code potrebbe riuscire se il danneggiamento del buffer si è verificato dopo il completamento della scrittura su DASD.

CSQJ020I

csect - name RECEIVED REPLY OF N TO *msg-num*. AVVIO DEL GESTORE CODE TERMINATO

Spiegazione

L'operatore ha scelto di terminare l'avvio del gestore code rispondendo 'N' a *num-msg*.

Azione di sistema

Il gestore code non verrà riavviato.

CSQJ021D

RISPONDERE Y QUANDO L'UNITÀ È PRONTA O N PER ANNULLARE

Spiegazione

È necessario assegnare un dataset del log di archivio, come indicato nel messaggio CSQJ008E o CSQJ009E precedente.

Azione di sistema

L'attività di servizio log attende la risposta dell'operatore.

CSQJ022I

DSNAME=*nomedsd*

Spiegazione

dsname è il nome del dataset di archivio a cui fa riferimento il messaggio precedente.

CSQJ030E

RBA RANGE *startrba* TO *endrba* NOT AVAILABLE IN ACTIVE LOG DATA SETS

Spiegazione

Gli errori precedenti hanno reso non disponibili i dataset di log attivi (che contengono l'intervallo RBA riportato nel messaggio). Lo stato di questi log è ARRESTATO in BSDS.

Azione di sistema

Il gestore code termina con un dump.

Risposta del programmatore di sistema

L'intervallo RBA di log deve essere disponibile perché il gestore code sia ripristinabile. Correggere gli errori precedenti e ripristinare i dataset di log attivi che contengono l'intervallo RBA riportato nel messaggio.

- Se i dataset di log sono recuperabili, l'inventario del dataset di log attivo in BSDS deve essere modificato per reimpostare lo stato ARRESTATO. Utilizzare il programma di utilità di stampa della mappa del log (CSQJU004) per ottenere una copia dell'inventario del log BSDS. Successivamente, utilizzare il programma di utilità di inventario del log di modifiche (CSQJU003) per eliminare i dataset di log attivi contrassegnati come STOPPED (utilizzare l'istruzione DELETE), quindi aggiungerli nuovamente (utilizzare l'istruzione NEWLOG). L'RBA iniziale e finale per ciascun dataset di log attivo deve essere specificato nell'istruzione NEWLOG quando i log vengono nuovamente aggiunti al BSDS utilizzando l'utilità di inventario della registrazione modifiche.
- Se i dataset di log non sono recuperabili, consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi nel log.

CSQJ031D

csect - name, L'INTERVALLO DI LOG RBA DEVE ESSERE REIMPOSTATO. RISPONDERE 'Y' PER CONTINUARE L'AVVIO O 'N' PER L'ARRESTO.

Spiegazione

Se, durante l'inizializzazione del gestore code, il valore RBA di log corrente è uguale o superiore a FF8000000000 (se gli RBA di log a 6 byte sono in uso) o FFFF0000000000 (se gli RBA di log a 8 byte sono in uso), questo messaggio viene emesso per consentire all'operatore di confermare se il riavvio del gestore code deve continuare.

Azione di sistema

Se la risposta è 'Y', l'avvio del gestore code continua.

Se la risposta è 'N', l'avvio del gestore code viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare il gestore code e reimpostare i log il più presto possibile. Consultare RESETPAGE per informazioni su come reimpostare i log utilizzando il programma di utilità CSQUTIL e [reimpostare il log del gestore code](#).

Se il gestore code utilizza RBA di log a 6 byte, considerare la possibilità di convertire il gestore code in RBA di log a 8 byte. Per ulteriori informazioni, consultare [Pianificazione per aumentare l'intervallo di log indirizzabile massimo](#).

CSQJ032E

csect - name alert - lvl - AVVICINAMENTO ALLA FINE DELL' INTERVALLO RBA DI LOG DI *max - rba*. CURRENT LOG RBA è *rba corrente*.

Spiegazione

L'RBA di log corrente si sta avvicinando alla fine dell'intervallo RBA di log. *current - rba* è il valore RBA del log corrente. L'RBA di log corrente non deve essere consentito per passare al valore massimo di RBA di log di *max - rba*.

Questo messaggio viene emesso durante l'inizializzazione del gestore code o dopo che il dataset di log attivo è pieno e il gestore code passa al successivo dataset di log disponibile.

alert-lvl indica uno dei seguenti:

AVVERTENZA

Emesso quando l'RBA di log corrente raggiunge il valore F80000000000 (se sono in uso RBA di log a 6 byte) o FFFFC00000000000 (se sono in uso RBA di log a 8 byte).

CRITICO

Emesso dopo che il valore RBA di log ha raggiunto FF8000000000 (se sono in uso RBA di log a 6 byte) o FFFFC00000000000 (se sono in uso RBA di log a 8 byte).

Azione di sistema

L'elaborazione continua, a meno che il valore RBA non raggiunga FFF800000000 (se sono in uso RBA di log a 6 byte) o FFFFFFFC0000000000 (se sono in uso RBA di log a 8 byte) quando il gestore code termina con codice di errore 00D10257.

Risposta del programmatore di sistema

Pianificare l'arresto del gestore code e la reimpostazione dei log non appena possibile; consultare [RESETPAGE](#) per informazioni su come reimpostare i log utilizzando il programma di utilità CSQUTIL e [reimpostazione del log del gestore code](#).

Se il gestore code utilizza RBA di log a 6 byte, considerare la possibilità di convertire il gestore code in RBA di log a 8 byte. Per ulteriori informazioni, consultare [Pianificazione per aumentare l'intervallo di log indirizzabile massimo](#).

CSQJ033I

FULL ARCHIVE LOG VOLUME DSN=dsname, STARTRBA=sss ENDRBA=ttt, STARTLRSN=ppp
ENDLRSN=qqq, UNIT =nomeunità, COPYnVOL=vv VOLSPAN=xxx CATLG=yyy

Spiegazione

Lo scaricamento per il dataset del log di archivio specificato è stato completato correttamente per il volume fornito. Se il dataset si estende su più volumi nastro, questo messaggio viene generato per ciascun volume nastro.

Questo messaggio viene emesso al posto di CSQJ003I per i gruppi di condivisione code.

Azione di sistema

Vedere il messaggio CSQJ003I. STARTTIME e ENDTIME sono sostituiti dai seguenti:

STARTLRSN

L'LRSN iniziale contenuto nel volume per i gruppi di condivisione code.

ENDLRSN

L'LRSN finale contenuto nel volume per i gruppi di condivisione code.

CSQJ034I

csect - name END OF LOG RBA RANGE IS max - rba

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso durante l'avvio del gestore code, per indicare la fine dell'intervallo RBA di log che può essere indirizzato utilizzando la dimensione RBA di log corrente.

Un valore *max - rba* di 0000FFFFFFFFFFFFFF indica che il gestore code è configurato per utilizzare RBA a 6 byte, mentre un valore FFFFFFFFFFFFFFFF indica che il gestore code è configurato per utilizzare RBA a 8 byte.

È necessario reimpostare il log del gestore code prima che l'RBA del log più utilizzato raggiunga la fine dell'intervallo RBA del log.

Azione di sistema

L'elaborazione continua

Risposta del programmatore di sistema

Se *max - rba* è 0000FFFFFFFFFFFF, considerare la conversione del gestore code per utilizzare un RBA di log a 8 byte, per massimizzare il periodo di tempo fino a quando non è richiesta una reimpostazione del log del gestore code. Per ulteriori informazioni, consultare [Pianificazione per aumentare l'intervallo di log indirizzabile massimo](#).

CSQJ060E

I parametri di sistema *parm - name* non sono utilizzabili

Spiegazione

Il formato dei parametri impostato da *parm - name* nel modulo di caricamento dei parametri di sistema non è valido, quindi non può essere utilizzato.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala con codice motivo X'00E80084'.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il gestore code sia avviato con un modulo di parametri di sistema corretto, ad esempio CSQZPARM. Se necessario, riassemblare il modulo che utilizza i parametri indicati e modificare nuovamente il modulo di caricamento dei parametri di sistema.

CSQJ061I

I parametri di sistema *parm - name* sono obsoleti

Spiegazione

I parametri impostati da *parm - name* nel modulo di caricamento dei parametri di sistema utilizzano alcuni valori ora obsoleti.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. I parametri obsoleti vengono ignorati e i valori predefiniti vengono utilizzati per i nuovi parametri.

Risposta del programmatore di sistema

Rivedere le impostazioni dei parametri di sistema. Se necessario, riassemblare il modulo che utilizza i parametri indicati e modificare nuovamente il modulo di caricamento dei parametri di sistema.

CSQJ070E

csect - name ARCHIVE LOG DSN PREFIX NON HA IL FORMATO CORRETTO PER RICEVERE I DATI DATA / ORA. DATA / ORA DI *dsname* BYPASSATA

Spiegazione

I parametri di sistema (impostati da CSQ6ARVP) specificano che la data e l'ora di creazione di un dataset del log di archivio devono essere incluse come parte del DSN (log data set name) di archivio. Per eseguire questa operazione, MQ richiede che la lunghezza del prefisso del nome del dataset di log di archiviazione sia limitata. Se il requisito del prefisso non viene soddisfatto, questo messaggio viene emesso appena prima dell'allocazione del dataset del log di archivio specificato nel messaggio.

Azione di sistema

Il dataset del log di archiviazione verrà allocato utilizzando il prefisso del log di archiviazione. Tuttavia, il DSN del log di archivio non contiene la data e l'ora richieste dall'utente.

Risposta del programmatore di sistema

È necessario modificare i parametri di sistema per la funzione di archiviazione log. In particolare, i campi TSTAMP e ARCPFXn non sono congruenti. Per informazioni sulle azioni richieste per eliminare questo problema, consultare [Utilizzo di CSQ6ARVP](#).

CSQJ071E

csect - name L'ERRORE DEL TIMER HA CAUSATO LA DATA / ORA DELL' ARCHIVIO *dsname* DA IGNORARE

Spiegazione

I parametri di sistema (impostati da CSQ6ARVP) specificano che la data e l'ora di creazione di un dataset del log di archivio devono essere incluse come parte del DSN (log data set name) di archivio. Tuttavia, un tentativo di ottenere la data e l'ora correnti dal sistema non è riuscito. Questo messaggio viene emesso appena prima dell'assegnazione del dataset del log di archivio specificato nel messaggio.

Azione di sistema

Il dataset del log di archiviazione verrà allocato utilizzando il prefisso del log di archiviazione. Tuttavia, il DSN del log di archivio non contiene la data e l'ora richieste dall'utente.

CSQJ072E

LA SERIE DI DATI DEL LOG DI ARCHIVIO *nomeds* È STATA ASSEGNATA A UN' UNITÀ NON NASTRO E CATALOGATA, SOVRASCRIVENDO IL PARAMETRO DEL CATALOGO

Spiegazione

I parametri di sistema (impostati da CSQ6ARVP) specificano che tutti i dataset di log di archiviazione devono essere non catalogati (CATALOG = NO). Tuttavia, MQ richiede che tutti i dataset di log di archivio assegnati a periferiche non nastro siano catalogati. Il dataset del log di archivio specificato da *dsname* è stato assegnato a un'unità non nastro ed è stato quindi catalogato. Il parametro di sistema dell'utente CATALOG impostato su NO è stato sovrascritto.

Azione di sistema

Il dataset del log di archiviazione è stato assegnato a un'unità non nastro ed è stato catalogato. L'impostazione del parametro di sistema CATALOG=NO è stata sovrascritta. BSDS indica che il dataset è stato catalogato.

Risposta del programmatore di sistema

È necessario modificare i parametri del sistema di archivio. In particolare, i parametri CATALOG e UNIT non sono congruenti tra loro. Per informazioni sulle azioni richieste per eliminare questo problema, consultare [Utilizzo di CSQ6ARVP](#).

CSQJ073E

ALLOCAZIONE UNITÀ DI ARCHIVIO LOG NON RIUSCITA, CODICE DI ERRORE = *ccc*. L'ASSEGNAZIONE O L'OFFLOAD DEL DATASET DEL LOG DI ARCHIVIAZIONE POTREBBE NON RIUSCIRE

Spiegazione

Durante la creazione delle voci di testo SVC99 per assegnare dinamicamente un nuovo dataset di log di archiviazione, è stato rilevato un errore di allocazione unità. Il codice di errore, indicato da *ccc* nel messaggio, chiarisce ulteriormente il problema nel modo seguente:

4-28 (X' 4 '-X'1C')

Codice di ritorno dalla macro z/OS IEFGB4UV . I valori comuni sono:

4 (X'04 ')

Nome unità non valido

8 (X'08 ')

Al nome unità sono assegnate unità non corrette

16 (X'10 ')

Nessuna memoria disponibile

20 (X'14 ')

Numeri unità non validi

32 (X'20 ')

MQ è riuscito a ottenere un elenco di periferiche corrispondenti al tipo di periferica (nome unità) specificato nei parametri di sistema. Tuttavia, è stato determinato che questo elenco conteneva una combinazione di unità nastro e non nastro.

36 (X'24 ')

Non è stato possibile ottenere la memoria non protetta per creare un elenco di parametri per un servizio z/OS .

40 (X'28 ')

Il tipo di unità (nome unità) specificato dall'utente nei parametri di sistema è valido. Tuttavia, nessuna unità è attualmente associata al determinato tipo di unità (nome unità).

44 (X'2C')

Il tipo di unità (nome unità) specificato dall'utente nei parametri di sistema è valido. Tuttavia, non sono disponibili volumi DASD con un attributo di utilizzo volume *memoria*.

Azione di sistema

Questo messaggio viene emesso dopo la creazione delle voci di testo SVC99 , ma prima dell'assegnazione del nuovo dataset del log di archiviazione. Come risultato dell'errore, l'allocazione dinamica del dataset di log di archiviazione verrà tentata utilizzando i valori predefiniti standard. I valori standard predefiniti sono generalmente accettabili; tuttavia, l'allocazione potrebbe non riuscire o l'offload successivo potrebbe produrre risultati di elaborazione non desiderati. Ad esempio:

- Un codice di errore 4 o 44 (X'2C') indica un errore di allocazione (CSQJ103E) quando viene emesso SVC99 per il dataset di archivio.
- L'elaborazione di scaricamento su nastro potrebbe avere esito negativo. MQ utilizza un conteggio di volumi pari a 20 durante l'allocazione su nastro e utilizza il valore predefinito del conteggio di volumi standard z/OS di 5 volumi durante la scrittura su periferiche non nastro. Nel caso della maggior parte degli errori precedenti, sarebbe impossibile per MQ determinare il tipo di dispositivo su cui deve essere allocato il dataset. Pertanto, viene utilizzato il valore predefinito z/OS standard per il numero di volumi. Se il dataset è stato correttamente assegnato a un'unità nastro e il volume di dati è tale che verranno utilizzati più di cinque volumi per il dataset di archivio, l'elaborazione dell'offload riceverà un codice di completamento z/OS X'837-08 ' con il messaggio IEC028I quando si tenta di scrivere sul sesto volume nastro.
- L'elaborazione dell'offload su una periferica di accesso diretto potrebbe non essere riuscita. Quando si assegna un nuovo dataset di log di archiviazione su un dispositivo ad accesso diretto, MQ utilizza un numero di unità per facilitare i dataset di archivio multivolume. Con la maggior parte degli errori precedenti, potrebbe essere impossibile per MQ determinare correttamente il tipo di periferica su cui deve essere allocato il dataset. Pertanto, viene assunto il valore predefinito standard (1) per il conteggio unità. Se il dataset viene allocato correttamente a una periferica ad accesso diretto e durante l'elaborazione dell'offload diventa necessario estendere il dataset a un'altra periferica, l'elaborazione dell'offload riceverà un codice di completamento z/OS X'B37' (spazio esaurito) e il dataset del log di archivio verrà deallocato.

Risposta del programmatore di sistema

L'azione richiesta si basa sul codice di errore indicato nel messaggio:

4-28 (X' 4 '-X'1C')

Consultare il manuale *MVS Authorized Assembler Services Guide* per ulteriori informazioni sul codice di ritorno dalla macro z/OS IEFGB4UV . Le cause più probabili per i valori comuni sono:

4 (X'04 ')

Specifica non corretta nei parametri del sistema di archiviazione. Correggere il parametro UNIT. Se il parametro UNIT dai parametri del sistema di archiviazione sembra essere corretto, controllare EDT per assicurarsi che il nome dell'unità esoterica o generica specificato nei parametri sia effettivamente nell'EDT. La successiva elaborazione di offload archiverà i dati

di log che non è stato possibile archiviare precedentemente a causa dell'errore di allocazione (CSQJ103E).

8 (X'08')

Specifica non corretta nei parametri del sistema di archiviazione, configurazione operativa errata.

16 (X'10')

Si tratta di solito di un problema temporaneo. Se l'assegnazione del dataset del log di archivio ha esito positivo, non è necessaria alcuna azione per correggere questa situazione. Se si tratta di un problema ricorrente, non è disponibile spazio di pagina sufficiente e potrebbe essere necessario aumentare la dimensione della regione per lo spazio di indirizzo del gestore code oppure utilizzare le procedure di diagnostica z/OS standard per correggere il problema.

20 (X'14')

Specifica non corretta nei parametri del sistema di archivio, funzionamento non corretto

32 (X'20') o 40 (X'28')

Per correggere questa situazione, modificare il parametro di sistema di archivio UNIT per utilizzare un tipo di unità (nome unità) che contiene unità omogenee oppure modificare l'elenco di unità associato al tipo di unità (nome unità) utilizzando una generazione di sistema per fornire un elenco di unità omogenee.

44 (X'2C')

Per correggere questa situazione, immettere il comando z/OS MOUNT per modificare l'attributo di utilizzo volume di un volume privato montato nella memoria. Se si tratta di un problema ricorrente, potrebbe essere necessario effettuare una delle seguenti operazioni:

- Eseguire una creazione del sistema per aggiungere volumi residenti in modo permanente con un attributo di utilizzo volume di memoria all'unità esoterica o generica
- Modificare i parametri del sistema di archiviazione per utilizzare un nome unità generico o esoterico diverso per UNIT

CSQJ077E

LOG OR BSDS READ ERROR FOR QMGR *qmgr - name*, REASON CODE=*ccc*

Spiegazione

Questo messaggio identifica un gestore code con dati di log a cui non è possibile accedere. È possibile accedere ai log o ai BSDS di altri gestori code in un gruppo di condivisione code durante un'operazione RECOVER CFSTRUCT o durante la rigenerazione delle strutture di amministrazione peer che potrebbero verificarsi su un gestore code in un gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca i messaggi precedenti che potrebbero identificare in modo più specifico il dataset a cui si accede e il problema.

Se non si è in grado di risolvere il problema, prendere nota del codice di errore, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Dump di sistema
- Output della console per il gestore code di emissione
- Output della console per l'altro gestore code
- Stampa di SYS1.LOGREC

CSQJ098E

csect - name RESTART CONTROL ENDLRSN *rrr* NON è compreso nell'intervallo LRSN noto. AVVIO DEL GESTORE CODE TERMINATO

Spiegazione

Un record di controllo riavvio condizionale richiede il troncamento, ma non può essere eseguito perché l'LRSN finale non era compreso nell'intervallo di valori LRSN noti ai log attivi o di archivio. *rrr* è l'LRSN finale specificato nel record attivo. L'LRSN di fine è superiore all'LRSN di fine del dataset del log attivo più recente o inferiore all'LRSN di inizio del dataset del log di archivio più vecchio.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il valore ENDLRSN specificato nel record di controllo riavvio condizionale. Se non è corretto, eseguire il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003) utilizzando CRESTART CANCEL per annullare il riavvio condizionale e un nuovo CRESTART per specificare il corretto ENDLRSN.

CSQJ099I

INIZIO REGISTRAZIONE LOG CON STARTRBA= *sss*

Spiegazione

Questo messaggio viene generato durante l'avvio del gestore code. Il valore specificato da STARTRBA è l'RBA del byte successivo dei dati di log da registrare nei dataset di log attivi.

Questo messaggio è preceduto da uno (se registrazione singola) o da due (se registrazione doppia) messaggi CSQJ001I.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta. Tuttavia, se è richiesto il ripristino, le informazioni da questo messaggio potrebbero essere richieste come input per il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003).

CSQJ100E

nome - csect ERROR OPENING BSDSn DSNAME= *dsname*, ERROR STATUS=*eeii*

Spiegazione

Durante l'avvio o durante l'elaborazione di un comando RECOVER BSDS, MQ non è stato in grado di aprire il BSDS specificato. BSDSn corrisponde alla DDname nella procedura JCL dell'attività avviata del gestore code (xxxxMSTR) del data set che non è possibile aprire. Il valore di *n* è 1 o 2. Lo stato di errore contiene il codice di ritorno di apertura VSAM in *eee* il codice motivo di apertura VSAM in *ii*.

Azione di sistema

Quando questo errore si verifica al momento dell'inizializzazione, l'avvio deve essere terminato, poiché i dataset di log non possono essere determinati e assegnati senza BSDS. Quando questo errore si verifica durante l'elaborazione di RECOVER BSSDS, il comando viene terminato e il gestore code continua in modalità BSDS singola.

Risposta del programmatore di sistema

Recuperare il BSDS che non può essere aperto. Consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi sul BSDS o sul log.

CSQJ101E

csect - *name* RESTART CONTROL ENDRBA *rrr* NON È IN NOTO INTERVALLO RBA. AVVIO DEL GESTORE CODE TERMINATO

Spiegazione

Un record di controllo riavvio condizionale richiede il troncamento, ma non può essere eseguito perché l'RBA finale non era compreso nell'intervallo di valori RBA noti ai log attivi o di archivio. *rrr* è l'RBA finale specificato nel record attivo. L'RBA finale è superiore all'RBA finale del dataset di log attivo più recente o inferiore all'RBA iniziale del dataset di log di archiviazione più vecchio.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il valore ENDRBA specificato nel record di controllo riavvio condizionale. Se non è corretto, eseguire il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003) utilizzando CRESTART CANCEL per annullare il riavvio condizionale e un nuovo CRESTART per specificare l'ENDRBA corretto.

Altrimenti, molto probabilmente, il data set del log di archivio che conteneva l'RBA richiesto è stato eliminato dal data set BSDS dal programma di utilità di inventario del log di modifica. Individuare l'output da un vecchio programma di utilità della mappa del log di stampa e identificare il dataset che contiene l'RBA mancante. Se il dataset non è stato riutilizzato, eseguire il programma di utilità di inventario del log di modifica per aggiungere nuovamente questo dataset all'inventario dei dataset di log. Riavviare il gestore code.

CSQJ102E

CONTENUTO RBA DEL LOG DATA SET DSNAME= *dsname*, STARTRBA= *sss* ENDRBA=*ttt*, NON CONCORDA CON LE INFORMAZIONI BSDS

Spiegazione

L'intervallo RBA di log mostrato in BSDS per il dataset specificato non è in accordo con il contenuto del dataset.

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i programmi di utilità di stampa della mappa di log e di modifica dell'inventario di log per rendere BSDS congruente con i dataset di log.

CSQJ103E

csect - *name* LOG ALLOCATION ERROR DSNAME=*dsname*, ERROR STATUS=*eeeeiiii*, SMS REASON CODE=*ssssssss*

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il tentativo di allocare il dataset di log attivo o di archivio indicato da DSNAME. STATUS indica il codice errore restituito dall'assegnazione dinamica di z/OS (SVC99).

Questo messaggio potrebbe essere preceduto dal messaggio CSQJ073E.

Azione di sistema

Le azioni successive dipendono dal tipo di dataset coinvolto.

Per i dataset di log attivi, se l'errore si verifica durante l'inizializzazione del gestore code, l'avvio viene terminato. Se sono definite due copie dei dataset di log attivi, questo messaggio viene visualizzato solo una volta.

Per i dataset di log di archivio, se sono definite due copie dei dataset di log di archivio, l'elaborazione continua sul dataset di log di archivio rimanente.

Risposta del programmatore di sistema

La parte relativa allo stato di errore di questo messaggio contiene un codice di errore a 2 byte (*eeee*, S99ERROR) seguito dal codice di informazioni a 2 byte (*iiii*, S99INFO) dal blocco di richiesta SVC99. Se il codice S99ERROR indica un errore di assegnazione SMS ('97xx'), *ssssssss* contiene ulteriori informazioni sul codice di errore SMS ottenute da S99ERSN. Consultare il manuale *MVS Authorized Assembler Services Guide* per una descrizione di questi codici.

Per i data set di log attivi, se il problema si è verificato durante l'inizializzazione del gestore code, è possibile risolvere il problema effettuando una delle seguenti operazioni:

- Risolvere l'errore associato al dataset del log attivo come indicato da STATUS
- Fornire un'altra copia del dataset del log attivo, utilizzando Access Method Services
- Aggiornare BSDS con il programma di utilità di inventario del log delle modifiche (CSQJU003)

- Riavviare il gestore code

Per i dataset di log di archiviazione:

- Se il problema si è verificato durante l'assegnazione con l'intento di scrivere il dataset, non è richiesta alcuna azione immediata. Tuttavia, se non si risolve l'errore SVC99 (indicato dal valore STATUS nel messaggio), lo spazio disponibile nel log attivo potrebbe essere esaurito (CSQJ111A) poiché tutti gli scaricamenti futuri potrebbero non riuscire a causa dello stesso errore.
- Se il problema si è verificato durante l'assegnazione con l'intento di leggere il dataset, determinare il problema e utilizzare la funzione DELETE del programma di utilità di modifica inventario log (CSQJU003) per eliminare il dataset del log di archivio dall'inventario del log di archivio BSDS. Utilizzare quindi la funzione NEWLOG per aggiungere nuovamente il dataset nell'inventario del log di archiviazione, indicando il volume e il dispositivo corretti.

Consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi sul log.

Questo messaggio potrebbe essere generato anche come risultato di un errore dell'utente. Se STATUS visualizza il valore '17080000', è possibile disporre di uno o più dataset di log attivi definiti in BSDS, ma non allocati su DASD. Per correggere la situazione, stampare il contenuto dell'inventario del dataset di log attivo corrente utilizzando il programma di utilità di stampa della mappa di log (CSQJU004), quindi:

- Utilizzare Access Method Services per assegnare il dataset di log attivo per ogni dataset di log attivo elencato in BSDS, ma non effettivamente allocato su DASD. È possibile trovare la sintassi del comando Access Method Services per i dataset di log attivi nel JCL di esempio CSQ4BSDS .
- Utilizzare il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003) DELETE per eliminare il nome del dataset del log attivo errante e l'istruzione NEWLOG per aggiungere il nome corretto all'inventario del dataset del log attivo. Il nome specificato nell'istruzione NEWLOG deve essere uguale al nome del dataset del log attivo effettivo assegnato su DASD.

CSQJ104E

csect - name RECEIVED ERROR STATUS *nnn* FROM *macro - name* FOR DSNAME *dsname*

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'emissione della macro *nome - macro*. Lo stato di errore è il codice di ritorno dalla macro specificata:

- Per un OPEN di un dataset VSAM, il codice di ritorno nel campo di errore del blocco di controllo Access Method Services è incluso in questo messaggio come valore dello stato di errore. Consultare il manuale *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per una descrizione di questi valori.
- Se OPEN era per un dataset non VSAM, lo stato di errore è zero.
- Per errori MMSRV, lo stato di errore contiene le informazioni sull'errore restituite dai servizi del gestore supporti. Se si verifica un errore MMSRV CATUPDT nel tentativo di troncatura di un dataset di log attivo, il dataset di log non sarà disponibile e lo stato del dataset di log verrà contrassegnato come ARRESTATO in BSDS.
- Per gli errori VSAM OPEN e MMSRV, questo messaggio è preceduto da un messaggio IEC161I che definisce l'errore che si è verificato.
- Per un PROTECT di un dataset di log di archiviazione, il codice di ritorno proviene da DADSM PROTECT. Per dettagli sul codice di ritorno, consultare il manuale *MVS/ESA System - Data Administration* .

Consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi sul log.

Azione di sistema

Le azioni successive dipendono da quando si è verificato l'errore.

Durante l'inizializzazione del gestore code, l'avvio viene terminato.

Quando si utilizza il dataset per le operazioni di offload o di input, l'elaborazione continua. Se è disponibile una seconda copia dei dati, MQ tenta di assegnare e aprire il secondo dataset.

Quando si utilizza il data set come un data set del log attivo, MQ tenta di ripetere la richiesta. Se il tentativo ha esito negativo, il gestore code viene terminato.

Durante l'elaborazione del punto di controllo, dove MQ tenta di individuare i dataset di log di archivio o attivi più vecchi richiesti per riavviare il ripristino delle serie di pagine e il riavvio e il ripristino dei supporti delle strutture CF, l'elaborazione continua. Il messaggio è un'avvertenza che indica che il riavvio del ripristino ha esito negativo o che il ripristino dei supporti delle strutture CF ha esito negativo. È più probabile che si verifichi quando non viene eseguito regolarmente il backup di tutte le strutture di applicazione CF, richiedendo quindi dataset di log eccessivamente vecchi per il ripristino.

Risposta del programmatore di sistema

Se l'errore si è verificato durante l'inizializzazione, correggere il problema in modo che il dataset sia disponibile oppure fornire un'altra copia del dataset e modificare i BSDS in modo che puntino al nuovo dataset.

Se l'errore si è verificato dopo l'avvio, il codice di ritorno deve essere riesaminato e deve essere eseguita l'azione appropriata per correggere il problema, in modo che il dataset possa essere utilizzato in un secondo momento o che la voce del dataset possa essere rimossa da BSDS utilizzando il programma di utilità di inventario del log delle modifiche.

Se l'errore è stato ricevuto da PROTECT, è possibile che si sia verificato un problema con il dataset PASSWORD. Consultare la pubblicazione DADSM appropriata per determinare la causa del problema. Una volta corretto il problema, assicurarsi che i dataset del log di archivio che ricevono l'errore vengano aggiunti al dataset PASSWORD. Se questi dataset di log di archiviazione non vengono aggiunti al data set PASSWORD, la lettura dell'archivio non sarà in grado di APRIRE questi dataset. Se non si dispone di informazioni sulla macro indicata, annotare il nome della macro e il codice di ritorno e contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

Se l'errore si è verificato durante l'elaborazione del punto di controllo, immettere il comando DISPLAY USAGE TYPE (DATASET) per mostrare quali dataset di log sono attualmente richiesti per la serie di pagine e il ripristino del supporto e verificare che siano disponibili. Se applicabile, utilizzare il comando BACKUP CFSTRUCT per le strutture CF e istituire una procedura per eseguire frequentemente il backup delle strutture CF.

CSQJ105E

nome - csect ERRORE DI SCRITTURA LOG DSNAME= *dsname*, LOGRBA=*rrr*, ERROR STATUS=*ccccffss*

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la scrittura di un dataset di log. Se *csect - nome* è CSQJW107, l'errore si è verificato durante la scrittura dei buffer di log in un dataset di log attivo. Se *csect - nome* è CSQJW207, l'errore si è verificato durante la preformattazione dell'area di controllo successiva prima di scrivervi i dati di log.

Lo stato di errore contiene le informazioni di errore restituite dal gestore supporti nel formato *ccccffss*, dove *cccc* è un codice di ritorno a 2 byte che descrive l'errore, *ff* è un codice a 1 byte che definisce la routine funzionale che ha rilevato l'errore e *ss* è il codice di stato a 1 byte che definisce una categoria generale di errore.

Azione di sistema

Se è selezionata l'opzione di registrazione doppia attiva, MQ passa al dataset successivo per questa copia. Se il dataset successivo non è pronto, MQ entra temporaneamente in modalità di registrazione singola e alloca un dataset di sostituzione per quello che ha rilevato l'errore. La registrazione doppia viene ripresa il più presto possibile.

Se è selezionata l'opzione di registrazione attiva singola e il dataset successivo non è pronto, MQ attende che il dataset sia disponibile. In questo caso, la scrittura del log è inibita fino a quando la sostituzione è pronta per l'output.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS/DFP Diagnosis Reference* per informazioni sui codici di ritorno dal gestore supporti. Se non è possibile risolvere il problema, prendere nota del codice di ritorno e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQJ106E

LOG READ ERROR DSNAME=*dsname*, LOGRBA=*rrr*, ERROR STATUS=*ccccffss*

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la lettura di un dataset di log attivo. Lo stato di errore contiene le informazioni di errore restituite dal gestore supporti nel formato *ccccffss*, dove *ccc* è un codice di ritorno a 2 byte che descrive l'errore, *ff* è un codice a 1 byte che definisce la routine funzionale che ha rilevato l'errore e *ss* è il codice di stato a 1 byte che definisce una categoria generale di errore. (Consultare il manuale *MVS/DFP Diagnosis Reference* per informazioni relative ai codici di ritorno dal gestore supporti.)

Azione di sistema

Se un altro dataset di log contiene i dati, MQ tenta di leggere i dati dall'origine alternativa. Se non è disponibile un'origine alternativa, viene inviato un codice di ritorno di errore di lettura al programma che richiede i dati di registrazione. In base alle circostanze in cui si è verificato l'errore, il gestore code potrebbe continuare con il dataset di log alternativo se viene utilizzata la registrazione doppia o terminare in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Se si sta utilizzando la registrazione doppia, l'RBA richiesto è stato probabilmente richiamato dal dataset del log attivo duale corrispondente e non è necessaria alcuna risposta immediata. Tuttavia, se questo errore si verifica frequentemente o se si utilizza la registrazione singola, potrebbe essere necessaria un'attenzione immediata. In tal caso, prendere nota del contenuto del campo dello stato di errore e contattare il centro di assistenza IBM per assistenza.

Potrebbe essere necessario sostituire il dataset in errore con un nuovo dataset contenente i dati di log e aggiornare i BSDS per riflettere il nuovo dataset utilizzando l'operazione NEWLOG dell'inventario del log delle modifiche (CSQJU003).

Consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi sul log.

Questo messaggio potrebbe essere generato anche come risultato di un errore dell'utente. Se il nome del dataset specificato da DSNAME manca e STATUS visualizza il valore '00180408' o '00100408', si sta utilizzando la registrazione doppia, ma solo una serie di dataset di log attivi è definita in BSDS. Per risolvere questa condizione, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Definire una seconda serie di dataset di log attivi utilizzando Access Method Services (se non sono già definiti) e aggiornare l'inventario di log di BSDS, utilizzando l'operazione NEWLOG [change log inventory](#) (CSQJU003) .
- Reimposta i parametri di sistema del log per indicare la registrazione singola. È possibile farlo impostando TWOACTV su 'NO' nei parametri di sistema CSQ6LOGP .

CSQJ107E

ERRORE DI LETTURA SU BSDS DSNAME=*dsname* ERROR STATUS=*eee*

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la lettura del BSDS specificato. Lo stato di errore contiene i codici di ritorno e di feedback VSAM. Si tratta di un campo a 2 byte con il primo byte contenente il codice di ritorno esadecimale e il secondo contenente il codice di ritorno esadecimale. Consultare il manuale *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per una descrizione dei codici di ritorno e motivo VSAM.

Consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi sul BSDS o sul log.

Azione di sistema

Se sono disponibili BSDS doppi, MQ tenta di leggere dagli altri BSDS. Se la lettura dal secondo BSDS non riesce o se è presente un solo BSDS, viene restituito un codice di errore alla richiesta di log che ha causato l'accesso al BSDS.

Se l'errore di lettura viene rilevato durante l'avvio, il gestore code viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Potrebbe essere necessario sostituire o riparare il BSDS, a seconda delle condizioni risultanti dall'errore di lettura. Per sostituire un BSDS, eliminare prima il BSDS in errore, quindi definire il nuovo BSDS con lo stesso nome e attributi. Se viene utilizzato un nuovo nome per il nuovo BSDS, modificare la procedura JCL dell'attività avviata del gestore code (xxxxMSTR) per specificare il nuovo nome BSDS.

CSQJ108E

WRITE ERROR ON BSDS DSNAME=*dsname* ERRORE STATUS=*eee*

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la scrittura nel BSDS specificato. Lo stato di errore contiene i codici di ritorno e di feedback VSAM. Si tratta di un campo a 2 byte con il primo contenente il codice di ritorno esadecimale e il secondo contenente il codice di ritorno esadecimale. Consultare il manuale *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per una descrizione dei codici di ritorno e motivo VSAM.

Azione di sistema

Se sono disponibili due BSDS, MQ passa alla modalità BSDS singola utilizzando il BSDS valido rimanente. Altrimenti, viene restituito un codice di errore alla richiesta di log che ha causato l'accesso a BSDS.

Risposta del programmatore di sistema

Se viene utilizzata la modalità BSDS doppia, eseguire un lavoro Access Method Services non in linea per ridenominare l'errore BSDS e definire un nuovo BSDS con lo stesso nome. Quindi, immettere il comando RECOVER BSDS per ristabilire la modalità BSDS doppia.

Se la modalità BSDS doppia non viene utilizzata, il gestore code deve essere arrestato e BSDS deve essere ripristinato da una copia di backup. Per ripristinare BSDS, utilizzare il programma di utilità di inventario del log delle modifiche.

CSQJ109E

OUT OF SPACE IN BSDS DSNAME=*nomedsd*

Spiegazione

Non c'è più spazio nel BSDS specificato. L'operazione che ha rilevato la condizione di spazio esaurito non è stata completata correttamente.

Azione di sistema

Se sono disponibili due BSDS, MQ passa alla modalità BSDS singola utilizzando il BSDS valido rimanente. Altrimenti, viene restituito un codice di errore alla richiesta di log che ha causato l'accesso a BSDS.

Risposta del programmatore di sistema

Se viene utilizzata la modalità BSDS doppia, eseguire un lavoro Access Method Services offline per ridenominare il BSDS completo e definire un nuovo BSDS più grande con lo stesso nome. Immettere il comando RECOVER BSDS per ristabilire la modalità BSDS doppia.

Se la modalità BSDS doppia non viene utilizzata, il gestore code deve essere arrestato e il BSDS ripristinato offline. In questo caso, eseguire lo stesso lavoro Access Method Services menzionato in precedenza per ridenominare l'intero dataset e definire un dataset più grande. Successivamente, eseguire un lavoro REPRO di Access Method Services per copiare il BSDS completo nel nuovo BSDS.

CSQJ110E

LAST COPY_n ACTIVE LOG DATA SET IS *nnn* PERCENT FULL

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso quando l'ultimo dataset di log attivo disponibile è pieno al 5% e viene riempito dopo ogni ulteriore 5% di spazio del dataset.

Azione di sistema

Ogni volta che viene emesso il messaggio, l'elaborazione di offload verrà ritentata. Se la situazione non viene corretta, il dataset del log attivo verrà riempito in capacità, verrà emesso il messaggio CSQJ111A e l'elaborazione di MQ verrà arrestata.

Risposta del programmatore di sistema

Per eliminare questa condizione, è necessario eseguire le operazioni per completare altre attività di offload in attesa. Una volta reso disponibile (riutilizzabile) un dataset di log attivo completandone il processo di scaricamento, l'attività di log di MQ può continuare.

Eseguire una richiesta di visualizzazione per determinare le richieste in sospeso relative al processo di offload del log. Eseguire le azioni necessarie per soddisfare le eventuali richieste e consentire all'offload di continuare.

Considerare se vi sono sufficienti dataset di log attivi. Se necessario, è possibile aggiungere dinamicamente ulteriori dataset di log utilizzando il comando DEFINE LOG.

Se l'offload non viene completato normalmente o non può essere avviato, correggere il problema che sta causando l'errore del processo di offload, aumentare la dimensione dei dataset allocati o aggiungere ulteriori dataset di log attivi. Si noti che quest'ultima azione richiede che il gestore code sia inattivo e che venga eseguita l'utilità di inventario del log delle modifiche.

Le cause possibili per la carenza di spazio di dati di log attivo sono:

- Registrazione eccessiva. Ad esempio, vi è molta attività di messaggi persistenti.
- Scaricamento ritardato o lento. Ad esempio, un errore di montaggio dei volumi di archivio, risposte non corrette ai messaggi di offload o velocità del dispositivo lente.
- Utilizzo eccessivo del comando ARCHIVE LOG. Ogni richiamo di questo comando fa in modo che MQ passi a un nuovo dataset di log attivo e avvii un offload del log attivo. Anche se il comando non verrà elaborato quando solo un dataset di log attivo rimane in una copia del log attivo (vedere CSQJ319I), un utilizzo eccessivo del comando potrebbe aver consumato tutto lo spazio nel log attivo tranne i dataset di log attivo correnti.
- Gli scaricamenti hanno avuto esito negativo.
- Spazio di log attivo insufficiente.

CSQJ111A

SPAZIO ESAURITO NEI DATASET DI LOG ATTIVI

Spiegazione

A causa dei ritardi nell'elaborazione dell'offload, tutto lo spazio disponibile in tutti i dataset di log attivi è stato esaurito. La registrazione del recupero non può continuare.

Azione di sistema

MQ attende un dataset disponibile. Tutte le attività che eseguono chiamate API MQ che richiedono la registrazione saranno in attesa.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire una richiesta di visualizzazione per essere certi che non vi siano richieste in sospeso correlate al processo di offload del log. Eseguire le azioni necessarie per soddisfare le eventuali richieste e consentire all'offload di continuare.

Considerare se vi sono sufficienti dataset di log attivi. Se necessario, è possibile aggiungere dinamicamente ulteriori dataset di log utilizzando il comando DEFINE LOG.

Se il ritardo è stato causato dalla mancanza di una risorsa richiesta per lo scaricamento, la risorsa necessaria deve essere resa disponibile per consentire il completamento dello scaricamento e quindi consentire la registrazione per continuare. Per informazioni sul ripristino da questa condizione, consultare [Problemi di registrazione archivio](#).

Se il problema si è verificato perché l'archiviazione è stata disattivata o perché non è stato possibile allocare i dataset di archiviazione o per qualsiasi altro motivo che richiede la modifica dei parametri di sistema, il gestore code deve essere annullato in quanto i comandi STOP MODE (QUIESCE) e STOP MODE (FORCE) non funzioneranno.

Per liberare tutte le attività in attesa perché stavano eseguendo chiamate API MQ che richiedono la registrazione, è necessario risolvere il problema sottostante o annullare il gestore code.

Se il processo di scaricamento è stato interrotto perché alcune risorse non sono disponibili o per qualche altro motivo, è possibile risolvere il problema annullando l'attività di scaricamento attualmente in esecuzione utilizzando il comando ARCHIVE LOG CANCEL OFFLOAD e avviandone un'altra. In caso di problemi hardware, potrebbe essere necessario utilizzare i comandi z/OS per annullare le unità con problemi.

CSQJ112E

csect - name DATASET DI LOG ATTIVI NON SUFFICIENTI DEFINITI IN BSDS

Spiegazione

Non vi sono sufficienti dataset di log attivi definiti in BSDS per avviare il gestore code. Questa condizione di solito esiste per uno dei motivi riportati di seguito:

- Sono definiti meno di due dataset per una delle serie di copie di log attive.
- I parametri di sistema CSQ6LOGP specificano TWOACTV=YES, ma i dataset per due copie di log attivi non vengono definiti in BSDS.
- Sono disponibili meno di due dataset (non contrassegnati come STOPPED) per una delle serie di copie di log attive.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il programma di utilità di inventario del log di modifica per rendere congruente il numero di dataset del log attivo definiti in BSDS con i parametri del sistema specificati in CSQ6LOGPo per aggiungere ulteriori dataset del log attivo in modo che vi siano due o più dataset del log attivi disponibili per l'utilizzo in ciascuna copia del log attivo. Riavviare il gestore code.

Nota: I dataset di log contrassegnati come STOPPED non verranno riutilizzati da IBM MQ. Una volta riavviato il gestore code, potrebbe essere necessario ripristinare i dataset di log STOPPED. Per cancellare lo stato ARRESTATO:

1. Arresta il gestore code
2. Recuperare il dataset di log (ridefinito o ripristinato dall'altra copia del log)
3. Eliminare e aggiungere nuovamente a BSDS (utilizzando il programma di utilità di inventario del log delle modifiche) con gli RBA appropriati

CSQJ113E

RBA log - rba NON IN ALCUN DATA SET DI LOG ATTIVO O DI ARCHIVIO, CONNECTION - ID=xxxx
THREAD - XREF=yyyyyy

Spiegazione

È stato richiesto di leggere il record di log a partire da questo RBA. Tuttavia, questo record di log non può essere trovato in alcun dataset di log di archivio o attivo. L'ID di connessione e thread - xref identificano l'utente o l'applicazione che ha rilevato il problema (questa potrebbe essere un'attività IBM MQ interna). Consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi sul log.

Azione di sistema

In base a quale record di log viene letto e perché, il richiedente potrebbe terminare in modo anomalo con un codice di errore X'00D1032A'.

Risposta del programmatore di sistema

Probabile errore dell'utente. Molto probabilmente, il dataset del log di archivio che conteneva l'RBA richiesto è stato eliminato da BSDS dal programma di utilità di inventario del log di modifica. Individuare l'output da una vecchia esecuzione della mappa di log di stampa e identificare il dataset che contiene l'RBA mancante. Se il dataset non è stato riutilizzato, eseguire il programma di utilità di inventario del log di modifica per aggiungere nuovamente questo dataset all'inventario dei dataset di log. Riavviare il gestore code.

CSQJ114I

ERRORE SUL DATASET DI ARCHIVIO, L'OPERAZIONE DI SCARICAMENTO CONTINUA CON UN SOLO DATASET DI ARCHIVIO GENERATO

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'accesso a uno dei dataset di archivio creati dallo scaricamento. Poiché è specificata l'opzione di archiviazione doppia, l'operazione di scaricamento continua con l'altro dataset di archiviazione. Per l'intervallo RBA in fase di offload, c'è solo una copia di archivio invece delle solite due copie.

Azione di sistema

L'offload produce un singolo dataset di archivio.

Risposta del programmatore di sistema

È possibile creare una seconda copia di questo dataset del log di archiviazione e aggiornare i BSDS con l'utilità di inventario del log di modifiche.

CSQJ115E

OFFLOAD NON RIUSCITO, IMPOSSIBILE ASSEGNARE UN DATASET DI ARCHIVIAZIONE

Spiegazione

Offload non è stato in grado di assegnare un dataset di log di archivio. L'offload non è stato eseguito. Questo messaggio è preceduto dal messaggio CSQJ103E o CSQJ073E.

Nota: Se si utilizza l'opzione di archiviazione doppia, non viene eseguita alcuna copia.

Azione di sistema

L'offload verrà tentato in un momento successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare le informazioni sullo stato dell'errore del messaggio CSQJ103E o CSQJ073E. Correggere la condizione che ha causato l'errore di assegnazione del dataset in modo che, al nuovo tentativo, lo scaricamento possa essere eseguito.

CSQJ116E

ERRORE DURANTE L'AGGIUNTA DELLA VOCE DI ARCHIVIO A BSDS

Spiegazione

Lo scaricamento non è stato in grado di aggiungere una voce di archiviazione a BSDS. L'offload è considerato incompleto. Il dataset di log attivo non è contrassegnato come riutilizzabile per i nuovi dati di log. Questo messaggio è preceduto dal messaggio CSQJ107E, CSQJ108E o CSQJ109E.

Azione di sistema

L'offload verrà ritentato in seguito.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio precedente specifico per le azioni.

CSQJ117E

ERRORE DI INIZIALIZZAZIONE DURANTE LA LETTURA DI BSDS DSNAME= *dsname*, ERROR
STATUS=*eee*

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la lettura di inizializzazione dal BSDS specificato. Lo stato di errore contiene i codici di ritorno e di feedback VSAM. È un campo a 2 byte con il primo contenente il codice di ritorno esadecimale e il secondo byte contenente il codice di ritorno esadecimale. Consultare il manuale *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per una descrizione dei codici di ritorno e motivo VSAM.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore di lettura utilizzando le informazioni sullo stato dell'errore VSAM fornite. Riavviare il gestore code.

CSQJ118E

MACRO *xxx* INIZIALIZZAZIONE LOG NON RIUSCITA, RC=*ccc*

Spiegazione

L'inizializzazione del log ha ricevuto un codice di ritorno dalla macro indicata.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il problema dalla documentazione sulla macro specificata e il codice di ritorno. Quindi, effettuare le operazioni appropriate e riavviare il gestore code. Se non si dispone di informazioni sulla macro indicata, annotare il nome della macro e il codice di ritorno e contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

CSQJ119E

ELABORAZIONE INIZIALIZZAZIONE ACCESSO BOOTSTRAP NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code, la funzione di accesso BSDS non è stata in grado di completare il processo di inizializzazione. Consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi sul BSDS o sul log.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ120E

DUAL BSDS DATA SETS HANNO DATE / ORE NON UGUALI, SYSTEM BSDS1 =*sys-bsds1*, BSDS2 =*sys-bsds2*, UTILITY BSDS1 =*uty-bsds1*, BSDS2 =*uty-bsds2*

Spiegazione

Quando il gestore code è stato inizializzato, le date / ore del BSDS duale non erano d'accordo. Le date / ore dal sistema e dal programma di utilità di inventario del log delle modifiche vengono visualizzate per ogni BSDS. Le date / ore hanno il formato *date hh:mm:ss.th*.

Azione di sistema

Il gestore code tenta di risincronizzare i dataset BSDS per ripristinare la modalità BSDS doppia. Se la risincronizzazione riesce, viene emesso il messaggio CSQJ130I e l'avvio continua. Altrimenti, l'avvio viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Se l'avvio ha esito negativo, eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log su ciascun BSDS. Dall'output, determinare quale dataset è obsoleto, eliminarlo, definire una sostituzione e copiare il BSDS rimanente nella sostituzione.

Se l'output del programma di utilità di stampa della mappa del log per entrambi i dataset è simile, eliminare il dataset con la data / ora meno recente e copiare il dataset con la data / ora più recente.

CSQJ121E

ERRORE DI INIZIALIZZAZIONE DURANTE LA LETTURA DI JFCB, DDNAME=ddd

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code (se sono specificati dataset BSDS doppi), il JFCB (job file control block) in z/OS viene letto per ottenere i nomi dataset associati a DDnames BSDS1 e BSDS2. Questo errore è causato da un'istruzione DD mancante.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che esista un'istruzione DD nella procedura JCL dell'attività avviata del gestore code xxxxMSTR per DDname BSDS1. Se vengono utilizzati dataset BSDS doppi, assicurarsi che esista un'istruzione DD anche nella procedura JCL dell'attività avviata del gestore code xxxxMSTR per DDname BSDS2.

CSQJ122E

I DATASET BSDS DOPPI NON SONO SINCRONIZZATI

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code o durante l'esecuzione di un programma di utilità, è stato rilevato che i BSDS doppi differiscono nel contenuto.

Azione di sistema

L'avvio del programma o del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Se l'errore si è verificato durante l'inizializzazione del gestore code, eseguire il programma di utilità della mappa del log di stampa su ciascun BSDS per determinare quale dataset è stato utilizzato per ultimo come prima copia. Eliminare il secondo dataset di copia, definire una sostituzione per il dataset eliminato e copiare il BSDS rimanente nella sostituzione.

Se l'errore si è verificato durante l'esecuzione del programma di utilità di conversione BSDS dopo che il gestore code è terminato in modo anomalo, prima tentare di riavviare il gestore code e arrestarlo in modo corretto prima di tentare di eseguire nuovamente il programma di utilità di conversione BSDS. Se ciò non risolve il problema, eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log su ciascun BSDS per stabilire quale dataset è stato utilizzato l'ultima volta come prima copia. Modificare il JCL utilizzato per richiamare il programma di utilità di conversioni BSDS per specificare questo BSDS nell'istruzione SYSUT1 DD e rimuovere l'istruzione SYSUT2 DD prima di inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQJ123E

RILEVATO ERRORE INVENTARIO REGISTRAZIONE MODIFICA

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code, è stato rilevato che i BSDS non sono stati completamente elaborati dal programma di utilità di inventario del log delle modifiche.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per determinare quale operazione su BSDS non è stata completata. Eseguire il programma di utilità di inventario del log delle modifiche sui BSDS per consentire il completamento di qualsiasi elaborazione non completata.

CSQJ124E

OFFLOAD DEL LOG ATTIVO SOSPESO DA RBA xxxxxx A RBA xxxxxx A UE A ERRORE I/O

Spiegazione

Durante lo scaricamento, è stato riscontrato un errore di input / output irreversibile su un dataset di log attivo. Il dataset che sta riscontrando l'errore è contrassegnato come inutilizzabile e non viene eseguita alcuna ulteriore registrazione su tale dataset.

Azione di sistema

I dataset di log attivi continuano ad essere scaricati quando diventano pieni.

Risposta del programmatore di sistema

Recuperare manualmente i dati dal dataset, copiarli in un dataset di archiviazione, eseguire il programma di utilità di inventario del log di modifica per rendere il nuovo dataset di archivio disponibile per il gestore code e rimuovere il dataset di log attivo soggetto ad errori.

CSQJ125E

ERRORE DURANTE LA COPIA DI BSDS, L'OFFLOAD CONTINUA SENZA LA COPIA DI BSDS

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la copia del dataset BSDS durante il processo di scaricamento. Il dataset non viene prodotto e il volume che contiene il dataset scaricato non contiene un BSDS per l'utilizzo del recupero.

Azione di sistema

Il gestore code continua il processo di scaricamento senza produrre una copia di BSDS.

Risposta del programmatore di sistema

Quando si verifica l'archiviazione, viene eseguito il dump di una copia del dataset del log attivo e di BSDS in quel momento. Il BSDS non è critico perché verrà copiato di nuovo con il log di archiviazione successivo (quello mancante significa semplicemente un tempo di riavvio esteso). Tuttavia, il problema di gestione dei dati sottostante (ad esempio, spazio non sufficiente allocato) deve essere risolto per i successivi scaricamenti BSDS.

CSQJ126E

ERRORE BSDS MODALITÀ BSDS SINGOLA FORZATA

Spiegazione

Si è verificato un errore di immissione / emissione o un errore logico VSAM su un BSDS. Questo messaggio è preceduto dal messaggio CSQJ107E o CSQJ108E.

Azione di sistema

IBM MQ entra in modalità BSDS singola utilizzando il BSDS rimanente.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire un lavoro Access Method Services non in linea per ridenominare l'errore BSDS e definire un nuovo BSDS con lo stesso nome. Quindi, immettere il comando RECOVER BSDS per ristabilire la modalità BSDS doppia.

CSQJ127I

SYSTEM TIME STAMP FOR BSDS=*data/ora*

Spiegazione

Quando il gestore code viene inizializzato, viene visualizzata la data / ora del sistema per BSDS. La data/ora è nel formato *date hh:mm:ss.th*. Questa data / ora deve essere vicina all'ultima volta in cui questo gestore code è stato arrestato. In caso contrario, potrebbe indicare che si sta tentando un riavvio con il BSDS errato.

La data/ora verrà visualizzata come '*****' se BSDS non è stato utilizzato in precedenza.

Azione di sistema

L'avvio continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se l'ora visualizzata non è prossima all'ora dell'ultimo arresto di questo gestore code e non è possibile spiegare alcuna discrepanza temporale, annullare il gestore code. Dalla procedura JCL dell'attività avviata del gestore code *xxxxMSTR*, determinare il nome del dataset dei BSDS ed eseguire il programma di utilità Stampa mappa log. Verificare se i dataset di log attivi e di archivio appartengono tutti a questo gestore code. In caso contrario, modificare la procedura JCL dell'attività avviata *xxxxMSTR* in modo che il gestore code utilizzi i BSDS corretti.

CSQJ128E

LOG OFFLOAD TASK FAILED FOR ACTIVE LOG *nomeds*

Spiegazione

L'attività di offload è terminata in modo anomalo durante il tentativo di eseguire l'offload dell'intervallo RBA nel dataset del log attivo *dsname*.

Azione di sistema

L'attività di offload viene terminata e i dataset di archivio assegnati all'attività di offload vengono deallocati ed eliminati. Lo stato dei dataset di log attivi coinvolti nell'elaborazione dell'offload non riuscito rimane impostato su 'non riutilizzabile'.

L'attività di scaricamento log verrà riavviata da uno dei diversi eventi. I più comuni sono:

- Tutto lo spazio disponibile nel dataset del log attivo corrente è stato utilizzato (caso normale)
- Viene emesso un messaggio CSQJ110E
- Lo spazio di indirizzo del gestore code è avviato, ma i dati nel log attivo non sono stati archiviati
- Si verifica un errore I/O sul log attivo, che forzerà il gestore code a troncare e scaricare il dataset del log attivo e a passare a un nuovo dataset del log attivo

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio è il risultato di un errore di offload e sarà preceduto da uno o più messaggi IBM MQ (ad esempio, CSQJ073E) e messaggi z/OS (ad esempio, IEC030I, IEC031I, IEC032I). Se il gestore code funziona con risorse di log attive limitate (vedere il messaggio CSQJ110E), sospendere il sistema per limitare l'attività di registrazione fino a quando non è possibile risolvere la chiusura anomala o la condizione CSQJ110E.

Esaminare e correggere la causa dell'interruzione anomala prima che l'operazione di scaricamento venga tentata nuovamente dal gestore code.

CSQJ129E

END OF LOG RBA *eol-rba* NON TROVATO IN ALCUN DATASET DI LOG ATTIVO, IL RBA PIÙ ELEVATO TROVATO ERA *hi-rba*

Spiegazione

Si è verificata una richiesta di trovare *eol-rba*, il record di log che è stato registrato in BSDS come il più alto RBA scritto. Impossibile trovare questo RBA in un dataset di log attivo. L'RBA più elevato che è stato possibile trovare in qualsiasi dataset attivo era *hi-rba*.

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Molto probabilmente, il data set del log attivo contenente l'RBA richiesto è stato eliminato da BSDS dal programma di utilità di inventario del log delle modifiche. Se il dataset non è stato riutilizzato, eseguire il programma di utilità di inventario del log delle modifiche per aggiungere nuovamente questo dataset in BSDS. Riavviare il gestore code.

Se il dataset non è disponibile, contattare il centro di supporto IBM .

CSQJ130I

DUAL BSDS MODE RIPRISTINATA DAI BSD*n*

Spiegazione

La modalità BSDS doppia è stata ripristinata utilizzando la copia BSDS *n*. Si tratta del dataset BSDS con la data / ora del sistema più recente.

Azione di sistema

L'avvio continua.

CSQJ131E

csect - name ERROR WRITING QUEUE MANAGER INFORMATION TO Db2

Spiegazione

Durante l'elaborazione del comando, si è verificato un errore nel tentativo di scrivere le informazioni sul gestore code in Db2.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi relativi al problema.

CSQJ132E

csect - name ERROR READING QUEUE MANAGER INFORMATION FROM Db2

Spiegazione

Durante l'elaborazione del comando, si è verificato un errore nel tentativo di leggere le informazioni sul gestore code da Db2.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi relativi al problema.

CSQJ133E

LRSN *rrr* NON IN ALCUN DATASET DI LOG ATTIVO O DI ARCHIVIO, ID - CONNESSIONE =*xxxx* THREAD
- XREF= *yyyyyy*, QMGR=*qmgr - name*

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di lettura del record di log a partire da questo LRSN per il gestore code indicato (che potrebbe non essere l'emittente del messaggio). Tuttavia, questo record di log non può essere trovato in alcun dataset di log di archivio o attivo. L'ID di connessione e thread - xref

identificano l'utente o l'applicazione che ha rilevato il problema (questa potrebbe essere un'attività IBM MQ interna). Consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi sul log.

Azione di sistema

In base a quale record di log viene letto e perché, il richiedente potrebbe terminare in modo anomalo con un codice di errore X'00D1032A'.

Risposta del programmatore di sistema

Questo è probabilmente un errore dell'utente. Molto probabilmente, il dataset del log di archivio che conteneva l'RBA richiesto è stato eliminato da BSDS dal programma di utilità di inventario del log di modifica. Individuare l'output da una vecchia esecuzione della mappa di log di stampa e identificare il data set che contiene l'LRSN mancante. Se il dataset non è stato riutilizzato, eseguire il programma di utilità di inventario del log di modifica per aggiungere nuovamente questo dataset all'inventario dei dataset di log. Riavviare il gestore code.

CSQJ134E

RBA log - rba NON IN ALCUN DATASET DI LOG ATTIVO O DI ARCHIVIO, CONNECTION - ID=xxxx
THREAD - XREF=yyyyyy, QMGR=qmgr - name

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di lettura del record di log a partire da questo RBA per il gestore code indicato. Tuttavia, questo record di log non può essere trovato in alcun dataset di log di archivio o attivo. L'ID di connessione e thread - xref identificano l'utente o l'applicazione che ha rilevato il problema (questa potrebbe essere un'attività IBM MQ interna). Consultare [Problemi del log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi sul log.

Azione di sistema

In base a quale record di log viene letto e perché, il richiedente potrebbe terminare in modo anomalo con un codice di errore X'00D1032A'.

Risposta del programmatore di sistema

Questo problema può verificarsi per i seguenti motivi:

1. La voce con l'intervallo di log in BSDS è stata eliminata da BSDS
2. La voce con l'intervallo di log è in BSDS, ma il dataset del log di archiviazione è stato eliminato. Quando viene creato un log di archivio, il parametro CSQ6ARVP ARCRETN viene utilizzato per specificare quando è possibile eliminare il dataset. Quando questa data è passata, MVS elimina il dataset, quindi se si sta tentando di utilizzare questo dataset dopo questa data, non è possibile trovare il dataset.

Consultare [Problemi BSDS](#) per ulteriori informazioni.

CSQJ136I

IMPOSSIBILE ASSEGNARE L'UNITÀ NASTRO PER LA CONNESSIONE - ID=xxxx CORRELAZIONE - ID=aaaaaa, m ASSEGNATA n CONSENTITA

Spiegazione

Un tentativo di assegnare un'unità nastro per l'ID connessione indicato non è riuscito. L'unità nastro massima specificata è *n*, ma solo *m* sono fisicamente disponibili.

Azione di sistema

Il processo per l'ID di connessione e l'ID di correlazione viene congelato fino a quando un'unità nastro assegnata non diventa libera o più unità nastro vengono attivate in linea e rese disponibili all'attività di lettura archivio. Questa situazione si corregge nel tempo quando le unità nastro attualmente assegnate diventano disponibili.

CSQJ139I

ATTIVITÀ DI SCARICAMENTO LOG TERMINATA

Spiegazione

L'elaborazione dell'offload del log attivo è terminata.

Azione di sistema

Questo messaggio viene scritto nella console z/OS .

CSQJ140I

Dataset *dsname* aggiunto correttamente alla copia di log attiva *n*

Spiegazione

Un comando DEFINE LOG ha aggiunto dinamicamente un nuovo dataset di log, *dsn*, e lo ha aggiunto all'anello LOGCOPY1 o LOGCOPY2 dei dataset di log attivi, come indicato da *n*.

Il nuovo dataset di log attivo è idoneo per essere utilizzato quando il dataset di log attivo corrente si riempie e la registrazione passa al successivo dataset di log attivo nell'anello.

Le informazioni sul data set vengono memorizzate in BSDS e persisteranno al riavvio del gestore code.

CSQJ141E

Errore durante l'aggiunta del nuovo dataset del log attivo *dsname*

Spiegazione

Un comando DEFINE LOG non è riuscito ad aggiungere un nuovo dataset di log. Ulteriori informazioni sull'errore sono fornite nei messaggi precedenti.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare e correggere la causa dell'errore, quindi immettere nuovamente il comando.

CSQJ142I

Il dataset *dsname* è stato utilizzato in precedenza

Spiegazione

IBM MQ verifica che un dataset aggiunto da un comando DEFINE LOG non sia stato precedentemente utilizzato come dataset di log, poiché ciò potrebbe indicare un errore dell'operatore. È stato rilevato che il dataset richiesto *dsname* era stato precedentemente utilizzato.

Azione di sistema

Il dataset è chiuso e deallocato. L'aggiunta dinamica di un nuovo dataset di log attivo non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il dataset che viene aggiunto come dataset di log attivo sia stato appena assegnato o che sia stato formattato con il programma di utilità di preformattazione del log attivo, CSQJUFMT.

CSQJ143I

Il record del dataset del log attivo BSDS è pieno

Spiegazione

Il numero massimo di dataset di log attivi è fisso. Non è possibile inserire ulteriori voci nel BSDS dopo che è stato raggiunto il valore massimo.

Azione di sistema

L'aggiunta dinamica di un nuovo dataset di log attivo non riesce.

CSQJ144I

Errore di allocazione del dataset del log attivo

Spiegazione

Non è stato possibile per IBM MQ assegnare dinamicamente il dataset richiesto (indicato nel seguente messaggio CSQJ141E) da utilizzare come nuovo dataset di log attivo.

Azione di sistema

L'aggiunta dinamica di un nuovo dataset di log attivo non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il dataset aggiunto come nuovo dataset di log attivo sia un dataset lineare VSAM con SHAREOPTIONS (2 3) e che non sia utilizzato da altri job.

CSQJ150E

FINE ANOMALA USCITA CATTURA LOG, USCITA DISATTIVATA

Spiegazione

È stata rilevata un'interruzione anomala del programma durante l'esecuzione nel codice di uscita dell'acquisizione log fornito dall'installazione (ossia il punto di ingresso CSQJW117 nel modulo di caricamento CSQJL004). Come risultato, l'uscita di cattura log non sarà più attiva; i dati di log non saranno più disponibili per l'acquisizione / elaborazione dell'uscita.

Questo messaggio può verificarsi solo quando un'uscita di cattura log *fornita dall'installazione* (voce CSQJW117) è attiva per questo gestore code.

Azione di sistema

L'uscita di cattura log (punto di ingresso CSQJW117) viene terminata. Non verranno tentate ulteriori chiamate per questo gestore code. Viene fornito un dump completo per scopi diagnostici.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'interruzione del modulo di caricamento CSQJL004 (punto di ingresso CSQJW117) ed eseguire l'azione correttiva.

Nota: Una copia del modulo di caricamento correttamente funzionante CSQJL004/entry CSQJW117 deve essere disponibile per avviare il gestore code. Se il problema che ha causato questo errore non può essere corretto, assicurarsi che la voce CSQJW117 predefinita (modulo di caricamento CSQJL004 - fornito con IBM MQ) sia disponibile al successivo avvio del gestore code.

CSQJ151I

csect - name ERROR READING RBA *rrr*, CONNECTION - ID=*xxxx* RELATION - ID=*yyyyyy* REASON CODE=*ccc*

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a terminare correttamente la lettura dell'RBA indicato a causa del codice motivo *ccc*. L'utente o l'applicazione che ha rilevato l'errore è identificato dagli ID di correlazione e connessione. I messaggi che hanno lo stesso ID connessione e lo stesso ID correlazione si riferiscono alla stessa applicazione. Gli ID di correlazione che iniziano con '0nn', dove nn è un numero compreso tra 01 e 28, identificano gli agenti di sistema.

Azione di sistema

Il gestore code tenta il ripristino dall'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code è stato in grado di ripristinare l'errore e completare correttamente l'applicazione, non è richiesta alcuna ulteriore azione. Se l'applicazione è terminata in modo anomalo o il gestore code non è stato in grado di eseguire correttamente il ripristino, questo messaggio è seguito da uno o più messaggi. Fare riferimento alle informazioni contenute in questo messaggio e ai messaggi successivi per determinare l'azione correttiva appropriata.

CSQJ152I

csect - name ERROR BUILDING ARCHIVE LOG VOLUME REPORT, CONNECTION - ID=*xxxx* RELATION - ID=*yyyyyy* REASON CODE=*ccc*

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare il report del volume di log di archivio. Non è stato possibile associare correttamente un intervallo RBA in uno o più dataset di archivio a causa del codice

di errore ccc. L'utente o l'applicazione che ha rilevato l'errore è identificato dagli ID di correlazione e connessione. Questo messaggio potrebbe essere preceduto da uno o più messaggi di errore correlati. I messaggi che hanno lo stesso ID connessione e lo stesso ID correlazione si riferiscono alla stessa applicazione. Gli ID di correlazione che iniziano con 'Onn', dove nn è un numero compreso tra 01 e 28, identificano gli agenti di sistema.

Questo errore potrebbe essere causato da uno o più dataset di log di archivio mancanti o da un errore di sistema (ad esempio, un errore I/O durante la lettura di BSDS).

Azione di sistema

Il report del volume di log di archivio (vedere il messaggio CSQJ330I) non viene prodotto. Inoltre, non è possibile il premontaggio dei nastri.

L'utente o l'applicazione continua l'elaborazione. Il processo di lettura fisica per l'utente o l'applicazione continua fino a quando il lavoro non viene completato normalmente o termina in modo anomalo. Il lavoro può terminare in modo anomalo se l'errore si verifica di nuovo quando il dataset è fisicamente necessario per il processo di lettura.

Risposta del programmatore di sistema

Se l'utente o l'applicazione vengono completati correttamente, non è necessaria alcuna ulteriore azione. Se l'utente o l'applicazione non viene completata correttamente, fare riferimento ai messaggi relativi all'errore effettivo per determinare l'azione correttiva appropriata.

CSQJ153I

csect - name ERROR READING LRSN *rrr*, CONNECTION - ID=*xxxx* RELATION - ID=*yyyyyy* REASON
CODE=*ccc*, QMGR=*qmgr - name*

Spiegazione

Il gestore code non è stato in grado di completare correttamente la lettura dell'LRSN indicato per il gestore code indicato (che potrebbe non essere l'emittente del messaggio) a causa del codice motivo ccc. L'utente o l'applicazione che ha rilevato l'errore è identificato dagli ID di correlazione e connessione. I messaggi che hanno lo stesso ID connessione e lo stesso ID correlazione si riferiscono alla stessa applicazione. Gli ID di correlazione che iniziano con 'Onn', dove nn è un numero compreso tra 01 e 28, identificano gli agenti di sistema.

Azione di sistema

Il gestore code tenta il ripristino dall'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code è stato in grado di ripristinare l'errore e completare correttamente l'applicazione, non è richiesta alcuna ulteriore azione. Se l'applicazione è terminata in modo anomalo o il gestore code non è stato in grado di eseguire correttamente il ripristino, questo messaggio è seguito da uno o più messaggi. Fare riferimento alle informazioni contenute in questo messaggio e nei messaggi successivi per determinare l'azione correttiva appropriata.

CSQJ154I

csect - name ERROR READING RBA *rrr*, CONNECTION - ID=*xxxx* RELATION - ID=*aaaaaa* REASON
CODE=*ccc*, QMGR=*qmgr - name*

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a completare correttamente la lettura dell'RBA indicato per il gestore code indicato a causa del codice motivo ccc. L'utente o l'applicazione che ha rilevato l'errore è identificato dall'ID di connessione e dall'ID di correlazione. I messaggi che hanno lo stesso ID connessione e lo stesso ID correlazione si riferiscono alla stessa applicazione. Gli ID di correlazione che iniziano con 'Onn', dove nn è un numero compreso tra 01 e 28, identificano gli agenti di sistema.

Azione di sistema

Il gestore code tenta il ripristino dall'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code è stato in grado di ripristinare l'errore e completare correttamente l'applicazione, non è richiesta alcuna ulteriore azione. Se l'applicazione è terminata in modo anomalo o il gestore code non è stato in grado di eseguire correttamente il ripristino, questo messaggio è seguito da uno o più messaggi. Fare riferimento alle informazioni contenute in questo messaggio e ai messaggi successivi per stabilire l'azione correttiva appropriata.

CSQJ155E

csect - name ACTIVE LOG DSNAME=xxxxx È MAGGIORE DI 4GB

Spiegazione

Il gestore code ha aperto un dataset LOG con spazio assegnato superiore a 4GB. La dimensione LOG massima supportata è 4GB.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Il dataset LOG continua ad essere utilizzato, ma lo spazio utilizzato è inferiore allo spazio assegnato. Il valore RBA più elevato assegnato supera una parola 32bit e viene troncato. L'RBA più alto troncato viene utilizzato come risultato in un dataset LOG più piccolo.

Risposta del programmatore di sistema

Il dataset LOG deve essere assegnato con spazio non superiore a 4GB. Utilizzare Access Method Services per definire il dataset con una dimensione massima di 4 GB. Fare riferimento a [Definizioni dataset di log](#) per determinare la dimensione del dataset LOG.

Per riassegnare i dataset LOG con spazio minore o uguale a 4GB, effettuare le seguenti operazioni:

1. Assegnare e formattare i nuovi COPY1 e COPY2, se utilizzati, i dataset di log attivi con una dimensione massima di 4GB ed eseguire CSQJUFMT, se necessario.
2. Aggiungere dinamicamente i nuovi log al gestore code con il comando DEFINE LOG.
3. Utilizzare il comando ARCHIVE LOG per scorrere i nuovi log.
4. Chiudere il gestore code quando uno dei nuovi log è il dataset di log attivo corrente.
5. Utilizzare il programma di utilità CSQJU003 per rimuovere i log attivi troppo piccoli. Eseguire per prima cosa CSQJU004 per visualizzare lo stato del log in BSDS per assicurarsi che quelli da eliminare siano 'RIUTILIZZABILI', ovvero che siano stati archiviati correttamente.
6. Riavviare il gestore code. Non devono essere emessi messaggi CSQJ115E.

CSQJ160I

LONG RUNNING UOW FOUND, URID=*urid* CONNECTION NAME=*nome*

Spiegazione

Durante l'elaborazione della commutazione di log è stata rilevata un'unità di ripristino non sottoposta a commit, che si estende su più di due switch di log attivi. L'identificativo dell'unità di recupero *urid* insieme al nome connessione *nome* identificano il thread associato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il programmatore dell'applicazione per determinare se si è verificato un problema con l'unità di ripristino e per assicurarsi che l'applicazione esegua il commit del lavoro abbastanza frequentemente. Le unità di recupero non impegnate possono causare difficoltà in un secondo momento.

CSQJ161I

UOW UNRISOLTA AFTER *n* OFFLOADS, URID=*urid* CONNECTION NAME=*nome*

Spiegazione

Durante l'elaborazione della commutazione del log, è stata rilevata un'unità di ripristino non sottoposta a commit che ora ha un'attività che copre diversi dataset di log. L'identificativo dell'unità di recupero *urid* insieme al nome connessione *name* identificano il thread associato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il programmatore dell'applicazione per determinare se si è verificato un problema con l'unità di ripristino e per assicurarsi che l'applicazione esegue il commit del lavoro abbastanza frequentemente. Le unità di recupero non impegnate possono causare difficoltà in un secondo momento.

CSQJ163E

COPY (2) specificato ma TWOACTV (NO)

Spiegazione

Un comando DEFINE LOG ha specificato il parametro COPY (2) ma il parametro di registrazione doppia (TWOACTV = YES) non è stato specificato in CSQ6LOGP all'avvio del gestore code.

Azione di sistema

L'aggiunta dinamica del nuovo dataset del log attivo non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare COPY (1) nel comando DEFINE LOG o configurare il gestore code per utilizzare la registrazione doppia.

CSQJ164I

csect - name archiviazione del log ritardata, tutte le attività di scaricamento disponibili sono in uso

Spiegazione

L'offload di uno o più log attivi è stato ritardato perché tutte le attività di offload disponibili sono in uso.

Un massimo di 31 attività di scaricamento possono scrivere contemporaneamente nuovi dataset di log di archiviazione. Il numero di attività di offload può essere ottimizzato utilizzando il parametro MAXCNOFF, impostato utilizzando CSQ6LOGP o il comando SET LOG. MAXCNOFF viene fornito per adattare l'offload dei log IBM MQ in modo che corrispondano ai vincoli di sistema, ad esempio il numero di unità nastro disponibili.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. L'offload verrà completato quando un'attività di offload diventa disponibile. Il messaggio CSQJ168I verrà emesso quando l'offload dei log attivi non viene più ritardato.

Risposta del programmatore di sistema

Questa è molto probabilmente una situazione transitoria in quanto IBM MQ è improvvisamente in grado di archiviare un numero elevato di log attivi completi, ad esempio dopo che i problemi con l'archiviazione sono stati risolti.

In altre circostanze, esaminare l'impostazione del parametro MAXCNOFF.

Si consiglia di aumentare la capacità del log attivo in modo che corrisponda alle frequenze dei log attivi e di archivio. Il comando DEFINE LOG può essere utilizzato per fornire ulteriore capacità di log attiva.

CSQJ168I

csect - name L'archiviazione del log non è più ritardata

Spiegazione

L'offload dei log attivi non viene più ritardato da una carenza di attività offload disponibili.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQJ200I

csect - name ELABORAZIONE PROGRAMMA DI UTILITÀ COMPLETATA CORRETTAMENTE

Spiegazione

Il programma di utilità è stato completato.

CSQJ201I

csect - name ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI UTILITÀ NON RIUSCITA

Spiegazione

Il programma di utilità non è stato in grado di completare correttamente l'elaborazione.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare gli altri messaggi prodotti dal programma di utilità per stabilire l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ202E

MEMORIA INSUFFICIENTE PER CONTINUARE

Spiegazione

Una richiesta di memoria non è stata eseguita correttamente perché non è disponibile altra memoria.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire nuovamente il programma di utilità dopo aver aumentato la memoria disponibile.

CSQJ203E

oper OPERAZIONE NON VALIDA

Spiegazione

L'utente ha immesso un'operazione di istruzione di controllo del programma di utilità (*oper*) non valida.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ204E

xxxx PARAMETRO NON VALIDO

Spiegazione

L'utente ha specificato un parametro dell'istruzione di controllo del programma di utilità (xxxx) non valido.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ205E

xxxx IL PARAMETRO NON HA ARGOMENTI

Spiegazione

xxxx contiene il nome di un parametro che richiede un argomento.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare un argomento per il parametro identificato ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ206E

xxxx IL PARAMETRO NON RICHIEDE ARGOMENTI

Spiegazione

xxxx contiene il nome del parametro che è stato seguito in modo non corretto da un simbolo =.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ207E

PARAMETRI NON CONGRUENTI CON L'OPERAZIONE SPECIFICATA

Spiegazione

L'utente ha specificato parametri dell'istruzione di controllo del programma di utilità che non sono congruenti con l'operazione del programma di utilità specificata.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ211E

FINE NON PREVISTA DEI DATI SUL DATASET SYSIN

Spiegazione

Erano previste ulteriori istruzioni di controllo, ma non è stato possibile trovarlo.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le istruzioni di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ212E

ERRORE RESTITUITO DA BSDS READ, RPLERRCD= *aa*, DDNAME=*ddd*

Spiegazione

È stato emesso un GET VSAM che ha generato un codice di ritorno diverso da zero. *yy* contiene il codice di errore restituito da VSAM. *ddd* contiene il DDname del BSDS che ha rilevato l'errore.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

L'azione eseguita è dettata dal codice di errore. Consultare [RPLERRCD](#) per informazioni sul codice di errore in RPLERRCD. Il BSDS potrebbe dover essere ripristinato utilizzando una copia di backup.

CSQJ213E

ERRORE RESTITUITO DA BSDS WRITE, RPLERRCD= *aa*, DDNAME=*ddd*

Spiegazione

È stato emesso un PUT VSAM che ha restituito un codice di ritorno diverso da zero. *yy* contiene il codice di errore restituito da VSAM. *ddd* contiene il DDname del BSDS che ha rilevato l'errore.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

L'azione da intraprendere è dettata dal codice di errore. Consultare [RPLERRCD](#) per informazioni sul codice di errore in RPLERRCD. Il BSDS potrebbe dover essere ripristinato utilizzando una copia di backup.

Se questo errore si verifica durante l'esecuzione del programma di utilità di conversione BSDS (CSQJUCNV) e RPLERRCD indica che il motivo era un tentativo di memorizzazione di un record con una chiave duplicata, assicurarsi che il BSDS di output sia vuoto prima di eseguire il programma di utilità.

CSQJ214E

IL DSNOME SPECIFICATO ESISTE GIÀ IN BSDS, DDNAME=*ddd*

Spiegazione

È stata tentata un'operazione NEWLOG con un nome dataset già esistente in BSDS. Una voce non viene mai creata in un BSDS se il DSNOME specificato attualmente esiste nei record attivi o di archivio di tale BSDS. *ddd* contiene il DDname dell'oggetto BSDS.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire di nuovo il programma di utilità oppure eliminare il DSNOME esistente dal BSDS ed eseguire di nuovo il programma di utilità.

CSQJ215I

nomemod data / ora formattate senza correzione locale

Spiegazione

Il parametro TIME (RAW) è stato specificato al richiamo del programma di utilità *nomemod*. Laddove possibile, le date / ore formattate come data e ora nell'output non avranno alcun fuso orario locale, o la regolazione del tempo di leapsecond eseguita in modo da essere l'ora UTC dell'evento sul sistema di origine.

Questa modalità di elaborazione è più utile quando il log o BSDS in fase di formattazione è stato prodotto su un sistema remoto in un fuso orario diverso o in un diverso regime di ora legale.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire di nuovo il programma di utilità oppure eliminare il DSNOME esistente dal BSDS ed eseguire di nuovo il programma di utilità.

CSQJ216E

BSDS ACTIVE LOG DATA SET RECORD IS FULL, DDNAME=*ddd*

Spiegazione

Il numero massimo di dataset di log attivi è fisso. Non è possibile inserire ulteriori voci nel BSDS dopo che è stato raggiunto il valore massimo. *ddd* contiene il DDname dell'oggetto BSDS.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per determinare lo stato corrente del BSDS. Le azioni successive possono quindi essere formulate, in funzione dello stato del BSDS.

CSQJ217E

SPECIFIED DSNAME NON ESISTE IN BSDS, DDNAME=*ddd*

Spiegazione

L'operazione DELETE specifica un DSNAME che non può essere trovato in BSDS. *ddd* contiene il DDname dell'oggetto BSDS.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ218E

IL VOLUME SPECIFICATO NON ESISTE IN BSDS, DDNAME=*ddd*

Spiegazione

L'operazione DELETE specifica un argomento COPY1VOL o COPY2VOL che non è possibile trovare in BSDS. *ddd* contiene il DDname dell'oggetto BSDS.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ219E

OPEN ERROR, DDNAME=*ggg*

Spiegazione

Si è verificato un errore quando *csect - name* ha cercato di aprire un dataset denominato *ddd*.

Questo errore può essere causato da un numero di condizioni differenti. Le condizioni più probabili sono:

1. Il DDname del dataset SYSPRINT, SYSIN o SYSUT1 non è stato specificato nel JCL (Job Control Language) dell'utente
2. Il gestore code è attualmente attivo
3. BSDS è stato assegnato da un altro lavoro con una disposizione (DISP) che è in conflitto con il DISP specificato nel JCL dell'utente
4. Il dataset associato a *ddd* è già aperto, probabilmente a causa di un errore precedente
5. L'utente non è autorizzato ad accedere al dataset associato a *ddd*
6. Memoria insufficiente per eseguire l'operazione OPEN
7. Il catalogo indica che il dataset associato a *ddd* ha una dimensione del record fisico non valida

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

L'azione dell'utente dipende dalla condizione che ha causato l'errore OPEN. Di seguito è riportato un elenco di azioni appropriate corrispondenti alle condizioni elencate nella spiegazione:

1. Fornire le istruzioni DD (data definition) mancanti, quindi eseguire nuovamente il programma di utilità. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Preparazione del programma da eseguire.
2. Attendere che il gestore code sia inattivo prima di eseguire di nuovo il programma di utilità perché il programma di utilità di log non può essere eseguito mentre è attivo.
3. Correggere il conflitto di disposizione ed eseguire nuovamente il programma di utilità.
4. Inoltrare un lavoro IDCAMS (Access Method Services) VERIFY rispetto al dataset associato a *ddd*. Eseguire nuovamente il lavoro del programma di utilità log.
5. In caso di problemi di autorizzazione, generalmente viene generato un messaggio separato dalla funzione di autorizzazione (RACF, ad esempio). Esaminare i messaggi di autorizzazione e ottenere l'autorizzazione corretta prima di eseguire nuovamente il programma di utilità.
6. La memoria insufficiente di solito è accompagnata da un errore separato da z/OS. Aumentare la memoria disponibile ed eseguire di nuovo il programma di utilità.
7. Riassegnare il dataset con una dimensione del record fisico adatta.

CSQJ220E

BSDS IN CREATE MODE. NO DATA TO MAP, DDNAME=*ggg*

Spiegazione

Un programma di utilità ha rilevato che il BSDS è in modalità di creazione, quindi non può contenere dati da associare. *ddd* contiene il DDname del data set.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il JCL in modo che sia possibile elaborare un dataset non null.

CSQJ221I

ERRORE PRECEDENTE HA CAUSATO LA NON ESECUZIONE DELL' OPERAZIONE *oper*

Spiegazione

Sono stati rilevati errori durante l'elaborazione del programma di utilità. Questi errori hanno successivamente causato l'aggiramento di *oper*.

Questo messaggio è solo un'avvertenza e viene visualizzato dopo i messaggi che specificano l'errore o gli errori che si sono verificati. Si noti che l'errore o gli errori potrebbero non essere associati all'operazione *oper* corrente; piuttosto, nell'elaborazione del programma di utilità di log, un errore significativo in qualsiasi operazione causa il controllo delle istruzioni di controllo per questa e per tutte le operazioni successive solo per la sintassi. Gli aggiornamenti BSDS non si verificano per le operazioni specificate in questo messaggio.

Azione di sistema

Il programma di utilità log continua l'elaborazione. Tuttavia, per questa e tutte le operazioni successive, BSDS non viene aggiornato e il programma di utilità controlla solo la sintassi delle istruzioni di controllo.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare i precedenti messaggi e correggere gli errori che hanno causato la creazione di questo messaggio. Inoltrare nuovamente il lavoro del programma di utilità di registrazione per tutte le operazioni che sono state ignorate.

CSQJ222E

SPECIFICA NON VALIDA DELL' ARGOMENTO DEL PARAMETRO xxxx

Spiegazione

È stato specificato il parametro xxxx. Questo parametro non è valido per l'argomento.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'argomento del parametro sull' specifica di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ223E

xxxx L'ARGOMENTO DEL PARAMETRO SUPERA LA LUNGHEZZA MASSIMA CONSENTITA

Spiegazione

xxxx specifica il nome del parametro con un valore di argomento che supera la lunghezza massima consentita.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'argomento del parametro sull' specifica di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ224E

xxxx PARAMETRO VISUALIZZATO TROPPO SPESSO

Spiegazione

xxxx fornisce il nome del parametro specificato più di una volta nella stessa istruzione di controllo.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Rimuovere il parametro ridondante ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ225I

oper OPERAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE

Spiegazione

Il comando *oper* specificato nel messaggio identifica il nome dell'operazione del programma di utilità di inventario del log delle modifiche che è stata completata correttamente.

CSQJ226E

IL VOLUME SPECIFICATO ESISTE GIÀ IN BSDS, DDNAME=ddd

Spiegazione

Il volume specificato esiste attualmente nei record di log di archiviazione di BSDS. *ddd* specifica il DDname dell'oggetto BSDS.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'argomento del parametro nell'istruzione di controllo oppure cancellare il volume specificato ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ227E

NO SPACE IN BSDS FOR ADDITIONAL ARCHIVE ENTRIES, DDNAME=ddd

Spiegazione

È stato superato il numero massimo di volumi di archivio e non è disponibile altro spazio per le voci di volume nella copia specificata.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eliminare alcune voci di archivio nel numero di copia specificato ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ228E

nome - csect LOG DEALLOCATION ERROR DSNAME=dsname, ERROR STATUS=eeiii, SMS REASON CODE=ssssssss

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il tentativo di deallocazione dinamica del dataset. Lo stato di errore è il codice motivo dell'errore restituito dall'allocazione dinamica di z/OS .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

La parte relativa allo stato di errore di questo messaggio contiene un codice di errore a 2 byte (eeee, S99ERROR) seguito dal codice di informazioni a 2 byte (iiii, S99INFO) dal blocco di richiesta SVC99 . Se il codice S99ERROR indica un errore di assegnazione SMS ('97xx'), ssssssss contiene ulteriori informazioni sul codice di errore SMS ottenute da S99ERSN. Consultare il manuale *MVS Authorized Assembler Services Guide* per una descrizione di questi codici.

CSQJ230E

ELABORAZIONE INIZIALIZZAZIONE OFFLOAD LOG NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code, la funzione offload non è stata in grado di completare il processo di inizializzazione.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e le azioni appropriate da intraprendere.

CSQJ231E

ELABORAZIONE INIZIALIZZAZIONE COMANDO LOG NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code, la funzione di comando non è stata in grado di completare il processo di inizializzazione.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ232E

ELABORAZIONE INIZIALIZZAZIONE CONTROLLO DATASET DI OUTPUT NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code, la funzione di controllo del dataset di output non è stata in grado di completare il processo di inizializzazione.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare il messaggio specifico per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ233E

ELABORAZIONE INIZIALIZZAZIONE LETTURA LOG ARCHIVIO NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code, la funzione di lettura del log di archiviazione non è stata in grado di completare il processo di inizializzazione.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ234E

ELABORAZIONE DELL' INIZIALIZZAZIONE DEL QUIESCE DEL COMANDO DI LOG DI ARCHIVIO NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code, la funzione di sospensione che supporta l'elaborazione del comando ARCHIVE LOG MODE (QUIESCE) non è stata in grado di completare il processo di inizializzazione.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ235E

ELABORAZIONE INIZIALIZZAZIONE PROGRAMMA DI SCRITTURA BUFFER DI EMISSIONE NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante l'inizializzazione del gestore code, la funzione del programma di scrittura del buffer di output non è stata in grado di completare il processo di inizializzazione.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ236E

ELABORAZIONE TERMINAZIONE ACCESSO BOOTSTRAP NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante la chiusura del gestore code, la funzione di accesso BSDS non è stata in grado di completare il processo di chiusura.

Azione di sistema

L'elaborazione della chiusura continua.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ238E

ELABORAZIONE TERMINAZIONE OFFLOAD LOG NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante la terminazione del gestore code, la funzione offload non è stata in grado di completare il processo di terminazione.

Azione di sistema

L'elaborazione della chiusura continua.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ239E

ELABORAZIONE TERMINAZIONE COMANDO LOG NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante la chiusura del gestore code, la funzione di comando non è stata in grado di completare il processo di chiusura.

Azione di sistema

L'elaborazione della chiusura continua.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ240E

ELABORAZIONE TERMINAZIONE CONTROLLO DATASET DI OUTPUT NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante la chiusura del gestore code, la funzione di controllo del set di dati di output non è stata in grado di completare il processo di chiusura.

Azione di sistema

L'elaborazione della chiusura continua.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ241E

ELABORAZIONE TERMINAZIONE LETTURA LOG DI ARCHIVIO NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante la terminazione del gestore code, la funzione di lettura del log di archivio non è stata in grado di completare il processo di terminazione.

Azione di sistema

L'elaborazione della chiusura continua.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ242E

ELABORAZIONE TERMINAZIONE SOSPENSIONE COMANDO DI LOG DI ARCHIVIO NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante la terminazione del gestore code, la funzione di sospensione che supporta l'elaborazione del comando ARCHIVE LOG MODE (QUIESCE) non è stata in grado di completare il processo di terminazione.

Azione di sistema

L'elaborazione della chiusura continua.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ243E

ELABORAZIONE TERMINAZIONE PROGRAMMA DI SCRITTURA BUFFER DI EMISSIONE NON RIUSCITA

Spiegazione

Durante la chiusura del gestore code, la funzione del programma di scrittura del buffer di output non è stata in grado di completare il processo di chiusura.

Azione di sistema

L'elaborazione della chiusura continua.

Risposta del programmatore di sistema

Uno o più messaggi di errore che descrivono l'errore specifico hanno preceduto questo messaggio. Consultare i messaggi specifici per l'analisi degli errori e l'azione appropriata da intraprendere.

CSQJ244E

MACRO xxx TERMINAZIONE LOG NON RIUSCITA, RC=ccc

Spiegazione

Durante la chiusura, era presente un codice di ritorno dalla macro indicata che indicava un errore.

Azione di sistema

L'elaborazione della chiusura continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

CSQJ245D

RESTART CONTROL INDICA TRONCAMENTO A RBA rrr. RISPONDERE Y PER CONTINUARE, N PER ANNULLARE

Spiegazione

Il record di controllo riavvio condizionale in uso indica che il log deve essere troncato nell'RBA specificato.

Azione di sistema

Se è 'Y', l'avvio del gestore code continua. Se 'N', l'avvio viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003) per modificare il record di riavvio condizionale.

CSQJ246D

RESTART CONTROL INDICA L'AVVIO A FREDDO DA RBA *rrr*. RISPONDERE Y PER CONTINUARE, N PER ANNULLARE

Spiegazione

Il record di controllo del riavvio condizionale in uso indica che il gestore code deve essere riavviato e che la registrazione deve iniziare all'RBA specificato.

Azione di sistema

Se è 'Y', l'avvio del gestore code continua. Se 'N', l'avvio viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003) per modificare il record di riavvio condizionale.

CSQJ247E

csect - *name* I/O ERROR PROCESSING BSDS ARCHIVE LOG RECORD, RC=*rc* REASON=*motivo*

Spiegazione

Si è verificato un errore di immissione / emissione durante l'elaborazione di un record BSDS. *rc* indica il codice di ritorno ricevuto dall'operazione di input/output. *motivo* indica il codice motivo ricevuto dall'operazione.

Il codice di ritorno 4 indica che IBM MQ ha rilevato un problema. Il codice di ritorno 8 indica un errore VSAM.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Per un codice di ritorno di 4, se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM per assistenza. Per un codice di ritorno di 8, eseguire un lavoro Access Method Services non in linea per determinare la causa dell'errore VSAM.

CSQJ250I

csect - *name* DATA SET *dsname* HAS SHAREOPTIONS LESS THAN (2 3) - CF STRUCTURE RECOVERY NOT POSSIBLE

Spiegazione

È stato rilevato un dataset di log attivo con opzioni di condivisione che non consentono il ripristino della struttura CF in un ambiente di gruppo di condivisione code. Tutti i dataset di log attivi devono avere SHAREOPTIONS (2 3) almeno per consentire il recupero della struttura CF.

Ciò può verificarsi quando i dataset di log del gestore code vengono controllati durante l'avvio o quando viene emesso un comando RECOVER CFSTRUCT che richiede di accedere ai dataset di log di un altro gestore code.

Azione di sistema

Se questo è il risultato di un comando RECOVER CFSTRUCT, il comando viene terminato. Altrimenti, l'avvio continua, ma il ripristino della struttura CF non sarà possibile.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera il recupero della struttura CF, utilizzare la funzione ALTER di Access Method Services per correggere SHAREOPTIONS per il dataset; ad esempio

```
ALTER dsname.DATA SHAREOPTIONS(2 3)
```

Quindi riavviare il gestore code proprietario del dataset.

CSQJ295D

RESTART CONTROL INDICA TRONCAMENTO A LRSN *rrr*. RISPONDERE Y PER CONTINUARE, N PER ANNULLARE

Spiegazione

Il record di controllo riavvio condizionale in uso indica che il log deve essere troncato all'LRSN specificato.

Azione di sistema

Se è 'Y', l'avvio del gestore code continua. Se 'N', l'avvio viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di inventario del log di modifica (CSQJU003) per modificare il record di riavvio condizionale.

CSQJ301E

csect - *name* ERROR USING ONLINE BOOTSTRAP DATA SET (CODICE AZIONE *a*)

Spiegazione

Durante l'elaborazione del comando RECOVER BSDS o del comando ARCHIVE LOG, si è verificato un errore durante l'esecuzione di un'operazione su BSDS. Il tipo di operazione è specificato dal codice *a*:

1

Impossibile aprire BSDS

2

Impossibile leggere un record richiesto da BSDS

3

Impossibile scrivere un record richiesto in BSDS

4

Il contenuto del BSDS stabile è stato copiato correttamente nel BSDS di sostituzione; tuttavia, il gestore code non è stato in grado di ripristinare correttamente l'operazione BSDS duale

Azione di sistema

Se questo messaggio è stato ricevuto durante l'elaborazione del comando RECOVER BSDS, il gestore code continuerà in modalità BSDS singola. Se questo messaggio è stato ricevuto durante l'elaborazione del comando ARCHIVE LOG, il record della cronologia del log di archivio in BSDS non verrà aggiornato per riflettere la ricorrenza di un comando ARCHIVE LOG; l'elaborazione della registrazione e dell'offload continuerà.

Risposta del programmatore di sistema

Se questo messaggio è stato ricevuto durante l'elaborazione del comando RECOVER BSDS, l'azione di ripristino deve essere eseguita su BSDS prima di immettere nuovamente il comando. Se questo messaggio è stato ricevuto durante l'elaborazione del comando ARCHIVE LOG, non è necessaria alcuna azione.

CSQJ302E

ERRORE DI ALLOCAZIONE SU BSDS DSNAME=*dsname* ERROR STATUS=*eee* di sostituzione

Spiegazione

Il comando RECOVER BSDS ha rilevato un errore durante il tentativo di assegnare dinamicamente il dataset specificato. DSNNAME è il nome del dataset. Lo stato di errore è il codice di errore e il codice informativo restituiti dall'allocazione dinamica z/OS .

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata. Il gestore code continua in modalità BSDS singola.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore dallo stato di errore contenuto nel messaggio e correggere la condizione. Quindi, immettere nuovamente il comando RECOVER BSDS.

Andare al manuale *z/OS MVS Authorized Assembler Services Guide* e selezionare l'argomento Interpretazione dei codici di ritorno DYNALLOC per informazioni su questi codici.

CSQJ303E

WRITE ERROR ON REPLACEMENT DSNNAME=*nomedsd* ERROR STATUS=*eee*

Spiegazione

Il comando RECOVER BSDS ha rilevato un errore durante il tentativo di scrittura sul BSDS specificato. Lo stato di errore contiene i codici di ritorno e di feedback VSAM. Si tratta di un campo a 2 byte con il primo contenente il codice di ritorno esadecimale e il secondo contenente il codice di ritorno esadecimale.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata. Il gestore code continua in modalità BSDS singola.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire un lavoro Access Method Services non in linea per eliminare o ridenominare il BSDS di sostituzione e definire un nuovo BSDS con lo stesso nome. Immettere nuovamente il comando RECOVER BSDS per ristabilire la modalità BSDS doppia.

CSQJ304E

ERROR CLOSING REPLACEMENT BSDS DSNNAME=*dsname* ERROR STATUS=*eee*

Spiegazione

Il comando RECOVER BSDS ha rilevato un errore nel tentativo di chiudere il BSDS specificato. Lo stato di errore contiene i codici di ritorno e di feedback VSAM. Si tratta di un campo a 2 byte con il primo contenente il codice di ritorno esadecimale e il secondo contenente il codice di ritorno esadecimale.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata. Il gestore code continua in modalità BSDS singola.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire un lavoro Access Method Services non in linea per eliminare o ridenominare il BSDS di sostituzione e definire un nuovo BSDS con lo stesso nome. Immettere nuovamente il comando RECOVER BSDS per ristabilire la modalità BSDS doppia.

CSQJ305E

SOSTITUZIONE BSDS NON VUOTA DSNNAME=*dsname*

Spiegazione

Il comando RECOVER BSDS è stato immesso, ma il BSDS di sostituzione non era vuoto; cioè, conteneva dati.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata. Il gestore code continua in modalità BSDS singola.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire un lavoro Access Method Services non in linea per eliminare o ridenominare l'errore BSDS e definire un nuovo BSDS con lo stesso nome. Immettere nuovamente il comando RECOVER BSDS per ristabilire la modalità BSDS doppia.

CSQJ306I

MODALITÀ DUAL BSDS GIÀ STABILITA

Spiegazione

Il comando RECOVER BSDS è stato immesso, ma il programma di gestione code era già in modalità BSDS doppia.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQJ307I

LOG INIZIALIZZATO IN MODALITÀ BSDS SINGOLA

Spiegazione

Il comando RECOVER BSDS è stato immesso, ma il gestore code è stato avviato in modalità BSDS singola.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata. Il gestore code continua in modalità BSDS singola.

CSQJ308I

LOG NON SCARICATO PER IL COMANDO DI LOG DI ARCHIVIO, L'ARCHIVIAZIONE È DISATTIVATA

Spiegazione

Il comando ARCHIVE LOG è stato immesso, ma l'archiviazione è disattivata (ossia, OFFLOAD è impostato su 'NO' nei parametri di sistema CSQ6LOGP).

Azione di sistema

Il dataset del log attivo corrente non è scaricato. Tuttavia, viene troncato e la registrazione continua utilizzando il successivo dataset di log attivo.

CSQJ309I

SOSPENSIONE DEL COMANDO DI LOG DI ARCHIVIO CON ATTESA (SÌ) AVVIATA PER UN MASSIMO DI xxx SECONDI

Spiegazione

Un comando ARCHIVE LOG con le opzioni MODE (QUIESCE) e WAIT (YES) è stato accettato dal gestore code. L'elaborazione della sospensione è stata avviata.

WAIT (YES) significa che l'elaborazione della sospensione sarà sincrona con l'utente; vale a dire, l'utente può immettere ulteriori comandi, ma non verranno elaborati fino a quando l'elaborazione della sospensione non è terminata.

Azione di sistema

Il gestore code tenta di arrestare tutti gli aggiornamenti alle risorse IBM MQ nel periodo di tempo specificato nel messaggio. Gli utenti e i lavori che utilizzano il gestore code possono raggiungere un punto di congruenza (punto di commit) prima di essere bloccati da ulteriori attività di aggiornamento. Gli utenti e i lavori vengono sospesi finché non vengono rilasciati dal gestore code in seguito all'avvio dell'elaborazione dell'offload. Se il gestore code può effettivamente impedire a tutti gli utenti di eseguire gli aggiornamenti prima del tempo massimo specificato, lo scaricamento viene avviato immediatamente e l'elaborazione normale viene ripresa.

Questo messaggio sarà seguito dal messaggio CSQJ311I o CSQJ317I.

CSQJ310I

INATTIVITÀ PER IL COMANDO DI LOG DI ARCHIVIAZIONE CON ATTESA (NO) AVVIATA PER UN MASSIMO DI xxx SECONDI

Spiegazione

Un comando ARCHIVE LOG con MODE (QUIESCE) e WAIT (NO) dal gestore code. L'elaborazione della sospensione è stata avviata.

WAIT (NO) significa che l'elaborazione della sospensione sarà asincrona per l'utente; vale a dire, il controllo verrà restituito al chiamante non appena l'attività di sospensione è stata avviata. Pertanto, il gestore code accetterà ed elaborerà tutti i nuovi comandi mentre l'attività di sospensione è in esecuzione.

Azione di sistema

Il gestore code tenta di arrestare tutti gli aggiornamenti alle risorse IBM MQ nel periodo di tempo specificato nel messaggio. Gli utenti e i lavori che utilizzano il gestore code possono raggiungere un punto di congruenza (punto di commit) prima di essere bloccati da ulteriori attività di aggiornamento. Gli utenti e i lavori vengono sospesi finché non vengono rilasciati dal gestore code in seguito all'avvio dell'elaborazione dell'offload. Se il gestore code può effettivamente impedire a tutti gli utenti di eseguire gli aggiornamenti prima del tempo massimo specificato, lo scaricamento viene avviato immediatamente e l'elaborazione normale viene ripresa.

Questo messaggio sarà seguito dal messaggio CSQJ311I o CSQJ317I.

CSQJ311I

csect - name LOG ARCHIVE (OFFLOAD) TASK AVVIATO

Spiegazione

Un comando ARCHIVE LOG avviato dall'utente è stato accettato dal gestore code. È stata avviata un'attività per archiviare (scaricare) il dataset del log attivo.

Azione di sistema

I dataset di log attivi correnti verranno troncati e passati ai successivi dataset di log attivi disponibili. L'attività avviata archiverà i dataset di log attivi in modo asincrono, consentendo al gestore code di continuare l'elaborazione.

Questo messaggio sarà seguito dal messaggio CSQJ312I se l'opzione MODE (QUIESCE) è stata utilizzata con il comando ARCHIVE LOG.

CSQJ312I

SOSPENSIONE LOG ARCHIVIO TERMINATA. L'ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO È ORA RIPRESA

Spiegazione

Un comando ARCHIVE LOG con l'opzione MODE (QUIESCE) è stato elaborato dal gestore code. Come parte dell'elaborazione MODE (QUIESCE), è stato effettuato un tentativo di arrestare tutte le nuove attività di aggiornamento rispetto alle risorse IBM MQ. Questo messaggio segnala la fine dell'elaborazione del quiesce e la ripresa dell'attività normale per tutti gli utenti e i lavori bloccati durante il periodo di quiesce.

Questo messaggio seguirà il messaggio CSQJ311I o il messaggio CSQJ317I.

Azione di sistema

Il gestore code ha ora ripreso tutte le normali attività per tutti gli utenti e i lavori bloccati durante il periodo di inattività.

CSQJ314E

'*kwd1*' richiede la specifica di '*kwd2*'

Spiegazione

È stato immesso un comando che specificava la parola chiave *kwd1*. Tuttavia, l'utilizzo di questa parola chiave richiede che venga utilizzata anche la parola chiave *kwd2*.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

CSQJ315I

STOP QMGR MODE (FORCE) IN CORSO

Spiegazione

Si è tentato di emettere un comando ARCHIVE LOG quando era già in corso un comando STOP QMGR MODE (FORCE).

Azione di sistema

L'elaborazione del comando terminerà per il comando ARCHIVE LOG. L'elaborazione STOP QMGR MODE (FORCE) continuerà.

CSQJ316I

DISATTIVAZIONE SISTEMA GIÀ IN CORSO

Spiegazione

Un comando ARCHIVE LOG con l'opzione MODE (QUIESCE) o un comando SUSPEND QMGR LOG è stato emesso quando era già in corso una sospensione del sistema. La sospensione del sistema potrebbe essere il risultato dell'elaborazione di un altro comando ARCHIVE LOG MODE (QUIESCE) o di un comando STOP QMGR MODE (QUIESCE).

Azione di sistema

L'elaborazione del comando verrà terminata. La sospensione del sistema attualmente in corso continuerà.

CSQJ317I

QUIESCE PERIOD EXPIRED WITH *nn* OUTSTANDING URS AT *time*. ELABORAZIONE LOG ARCHIVIO TERMINATA

Spiegazione

Il gestore code ha elaborato un comando ARCHIVE LOG MODE (QUIESCE). Tuttavia, il gestore code non è stato in grado di sospendere tutte le attività di aggiornamento nell'intervallo di tempo di sospensione specificato dall'utente.

Azione di sistema

Questo messaggio ha scopo puramente informativo. Il gestore code ha determinato che *nn* unità di ripristino non hanno raggiunto un punto di congruenza durante il periodo di sospensione e pertanto non è stato possibile interrompere l'elaborazione degli aggiornamenti associati.

Di conseguenza, l'elaborazione di ARCHIVE LOG verrà terminata. I dataset di log attivi correnti non verranno troncati e non passeranno ai successivi dataset di log attivi disponibili. L'attività di archiviazione log (offload) non verrà creata. Tutti i lavori e gli utenti sospesi durante la sospensione verranno ripristinati e verrà avviata la normale attività di aggiornamento rispetto alle risorse IBM MQ .

Questo messaggio sarà seguito dal messaggio CSQJ312I .

Risposta del programmatore di sistema

È necessario decidere se le unità di ripristino in sospeso (non disattivate) rappresentano un lavoro significativo.

Ciascun utente sul sistema dispone di un'unità di ripristino se sta modificando le risorse IBM MQ . Le unità di ripristino vengono create anche dal gestore code stesso per l'elaborazione interna. Poiché lo scopo dell'opzione MODE (QUIESCE) è di fare in modo che tutte le unità di ripristino raggiungano un punto di congruenza (punto di commit) prima che il dataset di log attivo venga troncato e scaricato, determinare tutti i lavori e gli utenti non in coda in sospeso utilizzando DISPLAY THREAD e il comando z/OS DISPLAY ACTIVE, LIST.

Tenere presente che le unità di ripristino potrebbero essere in sospeso a causa di un conflitto di blocco tra un utente o un lavoro che detiene una risorsa (e ha raggiunto un punto di congruenza) e un utente o un lavoro che desidera un blocco (e quindi non può raggiungere un punto di congruenza).

Prima di inoltrare nuovamente il comando ARCHIVE LOG con l'opzione MODE (QUIESCE):

- Attendere fino a quando non è stata annullata l'assegnazione dei thread
- Attendere che il gestore code sia meno occupato
- Forza la chiusura dei thread in errore
- Utilizzare l'opzione TIME per sovrascrivere ed estendere il tempo massimo di sospensione specificato nei parametri di sistema
- Se il fatto che tutte le unità di ripristino raggiungano un punto di congruenza nel log attivo non è più critico, immettere il comando ARCHIVE LOG senza l'opzione MODE (QUIESCE)

Nota: Se si decide di utilizzare il comando ARCHIVE LOG senza l'opzione MODE (QUIESCE), i dataset di log attivi verranno troncati indipendentemente dall'attività di sospensione sul gestore code. Se il dataset del log di archivio risultante viene utilizzato per il ripristino, è possibile che alcune unità di recupero siano inutilizzate, in backout, in commit o in dubbio durante l'inizializzazione del gestore code.

Se la scadenza del periodo di sospensione prima che tutte le unità di ripristino raggiungano un punto coerente è un problema, potrebbe essere necessario regolare il valore QUIESCE nei parametri di sistema CSQ6ARVP. Per ulteriori informazioni, consultare [Utilizzo di CSQ6ARVP](#).

CSQJ318I

COMANDO LOG ARCHIVIO GIÀ IN CORSO

Spiegazione

Si è tentato di emettere un comando ARCHIVE LOG quando era già in corso un altro comando ARCHIVE LOG.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando verrà terminata. Il comando ARCHIVE LOG attualmente in corso continuerà.

CSQJ319I

csect - name CURRENT ACTIVE LOG DATA SET IS THE LAST AVAILABLE ACTIVE LOG DATA SET.
L'ELABORAZIONE DEL LOG DI ARCHIVIO VERRÀ TERMINATA

Spiegazione

Il comando ARCHIVE LOG è stato rifiutato perché il log attivo corrente è l'ultimo dataset di log attivi disponibile. Per elaborare il comando quando si verificano queste condizioni, il gestore code esaurisce le proprie risorse di log attivo disponibili e arresta immediatamente l'elaborazione.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Se la situazione non viene corretta, il gestore code emetterà il messaggio CSQJ110E (se non lo ha già fatto) quando lo spazio di dati del log attivo disponibile raggiunge livelli estremamente bassi. Infine, il messaggio CSQJ111A verrà emesso quando lo spazio di dati di log attivo disponibile è esaurito e l'elaborazione verrà arrestata fino a quando lo spazio di log attivo non sarà reso disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Per eliminare questa condizione, è necessario eseguire delle operazioni per completare altre attività di offload in attesa. Una volta reso disponibile un altro log attivo (riutilizzabile) completando il relativo processo di offload, l'elaborazione del comando per il log attivo corrente può procedere.

Eseguire una richiesta di visualizzazione per determinare le richieste in sospeso relative al processo di offload del log. Eseguire le azioni necessarie per soddisfare le eventuali richieste e consentire all'offload di continuare.

Se l'offload non viene completato normalmente o non può essere avviato, correggere il problema che sta causando il problema di offload oppure considerare se vi sono sufficienti dataset di log attivi. Se necessario, è possibile aggiungere dinamicamente ulteriori dataset di log utilizzando il comando DEFINE LOG.

Le cause possibili per la carenza di spazio di dati di log attivo sono:

- Registrazione eccessiva. Ad esempio, vi è molta attività di messaggi persistenti.
- Scaricamento ritardato o lento. Ad esempio, un errore di montaggio dei volumi di archivio, risposte non corrette ai messaggi di offload o velocità del dispositivo lente.
- Utilizzo eccessivo del comando ARCHIVE LOG. Ogni richiamo del comando fa sì che il gestore code passi a un nuovo dataset di log attivo. Un utilizzo eccessivo potrebbe consumare lo spazio di dati del log attivo disponibile se gli scaricamenti risultanti non sono stati elaborati in modo tempestivo.
- Scaricamento non riuscito.
- Spazio di log attivo insufficiente.

CSQJ320E

csect - name IMPOSSIBILE ELABORARE LA RICHIESTA DI TRONCAMENTO DEL LOG A CAUSA DI ERRORE INTERNO. (ERRORE DATA=ddd)

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando ARCHIVE LOG, è stata effettuata una richiesta interna della routine di output del buffer di log per forzare la scrittura dei buffer di log e per troncamento e passare il log attivo ai successivi dataset di log attivi disponibili.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Questo è un errore interno rilevato dal gestore code. L'errore potrebbe essere causato da un errore non correlato nel componente di scrittura del buffer di registrazione (CSQJWxxx), da un comando STOP QMGR MODE (FORCE) o da una chiusura anomala. Visualizzare i messaggi che precedono questo messaggio.

CSQJ321E

IMPOSSIBILE CONTINUARE LA DISATTIVAZIONE DEL LOG DI ARCHIVIAZIONE A CAUSA DI UN ERRORE INTERNO. ELABORAZIONE LOG ARCHIVIO TERMINATA

Spiegazione

Un comando ARCHIVE LOG con l'opzione MODE (QUIESCE) è stato elaborato dal gestore code. Come parte dell'elaborazione MODE (QUIESCE), è stato effettuato un tentativo di arrestare tutte le nuove attività di aggiornamento rispetto alle risorse IBM MQ. Durante l'elaborazione, si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'elaborazione di ARCHIVE LOG MODE (QUIESCE) è terminata. Questo messaggio sarà seguito dal messaggio CSQJ312I dopo la ripresa di tutti gli utenti e i lavori sospesi dall'elaborazione MODE (QUIESCE).

Risposta del programmatore di sistema

Questo errore è un errore interno rilevato dal gestore code. Ripetere il comando ARCHIVE LOG MODE (QUIESCE). Se l'errore persiste, i dataset del log attivo possono essere commutati utilizzando il comando ARCHIVE LOG senza l'opzione MODE (QUIESCE).

CSQJ322I

VISUALIZZA report di tipo param ...

Spiegazione

Questo messaggio fa parte della risposta ai comandi DISPLAY e SET *parm - type* (dove *parm - type* è SYSTEM, LOG o ARCHIVE). Fornisce informazioni sui parametri di sistema corrispondenti. Ad esempio:

Parameter	Initial value	SET value
LOGLOAD	500000	400000
CMDUSER	CSQ0PR	
EXCLMSG	X500,X501,X528,X208, X519,X599	
End of parm-type report		

dove:

LOGLOAD

è stato impostato in CSQ6SYSP e modificato utilizzando il comando SET SYSTEM LOGLOAD.

CMDUSER

è stato impostato in CSQ6SYSP e non è stato modificato.

EXCLMSG

è stato impostato sul valore predefinito in CSQ6SYSPed è stato modificato utilizzando il comando SET SYSTEM EXCLMSG.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQJ325I

Report unità nastro ARCHIVE ...

Spiegazione

Questo messaggio fa parte della risposta ai comandi DISPLAY e SET ARCHIVE. Fornisce informazioni sulle unità nastro utilizzate per la registrazione di archivio, come segue:

Addr	St	CorrelID	VolSer	DSName	addr st correlid volser dsname	End of tape unit report

dove:

Addr

L'indirizzo fisico di un'unità nastro assegnata per leggere il log di archivio.

o

Lo stato dell'unità nastro:

B

Occupato, elaborazione attiva di un dataset di log di archivio.

P

Premontaggio, attivo e allocato per il premontaggio.

A

Disponibile, inattivo e in attesa di lavoro.

Sconosciuto.

CorrelID

L'ID di correlazione associato all'utente del nastro in fase di elaborazione; '*****' se non è presente alcun utente corrente.

volser

Il numero di serie del volume del nastro montato.

DSNAME

Il nome del dataset sul volume nastro che è in fase di elaborazione o che è stato elaborato per ultimo.

Se non viene assegnata alcuna unità nastro, l'elenco viene sostituito da:

No tape archive reading activity

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQJ330I

ARCHIVE LOG VOLUMES richiesto per ID - connessione xxxx, ID - correlazione aaaaaa:

Spiegazione

Questo messaggio elenca i nomi dei volumi di log di archivio necessari all'ID correlazione indicato per l'ID connessione fornito. I volumi di log di archivio sono elencati con un massimo di sei su ogni riga. Viene generato automaticamente dal processo di lettura archivio al primo montaggio del nastro di log di archivio per tale ID correlazione. L'ID connessione è un identificativo che rappresenta il nome connessione utilizzato per stabilire il sottoprocesso; l'ID correlazione è un identificativo associato ad un sottoprocesso specificato, ad esempio un nome lavoro.

Un nome volume con prefisso '*' indica che i dati sul volume di log di archivio sono associati anche da un dataset di log attivo. Di conseguenza, il volume potrebbe non essere richiesto per il processo di lettura, poiché i dati vengono letti dal log attivo, se possibile.

Di seguito viene riportato un esempio dell'output prodotto dal messaggio CSJ330I::

```
CSQJ330I: ARCHIVE LOG VOLUMES required for connection-ID xxxx,  
correlation-ID yyyyyy: volume1, volume2, volume3, volume4, volume5, volume6 End of ARCHIVE  
LOG VOLUMES report
```

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQJ334E

Il valore del parametro non è accettabile per ' kwd'.

Spiegazione

Il valore del parametro specificato non è un valore accettabile per la parola chiave indicata oppure è incompatibile con i valori impostati per altre parole chiave.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

CSQJ335E

Sintassi del comando non valida

Spiegazione

In un comando non è stata specificata alcuna parola chiave o una combinazione di parole chiave non accettabile.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

CSQJ337I

serie di parametri parm - type

Spiegazione

Il comando SET è stato completato correttamente, impostando i valori dei parametri di sistema per il tipo - parametro indicato (SYSTEM, LOG o ARCHIVE).

CSQJ364I

IMS Funzione bridge sospesa per XCFGNAME=gname XCFMNAME=mname

Spiegazione

Viene emesso come parte della risposta a un comando DISPLAY SYSTEM se la funzione MQ-IMS Bridge al partner IMS system identificato da *gname* e *mname* è sospesa.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando RESUME QMGR FACILITY (IMSBRIDGE) quando si è pronti per riprendere IBM MQ-IMS Bridge.

CSQJ365I

Connessione Db2 sospesa

Spiegazione

Questo viene emesso come parte della risposta a un comando DISPLAY SYSTEM se la connessione a Db2 è sospesa.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando RESUME QMGR FACILITY (Db2) quando si è pronti a riprendere la connessione a Db2.

CSQJ366I

Registrazione già sospesa

Spiegazione

È stato immesso un comando SUSPEND QMGR LOG, ma la registrazione era già stata sospesa da un comando precedente.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQJ367I

Gestore code in arresto

Spiegazione

È stato immesso un comando SUSPEND QMGR LOG, ma il gestore code è in fase di arresto.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQJ368I

Registrazione non sospesa

Spiegazione

È stato emesso un comando RESUME QMGR LOG, ma la registrazione non è stata sospesa.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQJ369E

csect - name Errore durante la sospensione della registrazione

Spiegazione

È stato immesso un comando SUSPEND QMGR LOG, ma è terminato in maniera anomala.

Azione di sistema

Il comando viene ignorato e la registrazione non viene sospesa.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando ed emettere nuovamente il comando. Se il problema si ripresenta, raccogliere le voci elencate nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di supporto IBM .

CSQJ370I

Report stato LOG ...

Spiegazione

Questo messaggio è parte della risposta ai comandi DISPLAY e SET LOG. Fornisce informazioni sullo stato dei dataset di log, come segue:

```
Copy %Full DSName
1      k      dsname
2      k      dsname
Restarted at date time using RBA=sss
Latest RBA=rrr
Offload task is xxx
Full logs to offload - m of n
```

dove:

1, 2

Informazioni per i dataset di copia 1 e copia 2 del log attivo corrente.

k

La percentuale di data set dei log attivi utilizzati.

DSNAME

Il nome del data set dei log attivi. Se la copia non è attualmente attiva, viene visualizzata come **Inattiva**.

Data/Ora

L'ora in cui è stato avviato il gestore code.

SSS

L'RBA da cui è iniziata la registrazione all'avvio del gestore code.

rrr

L'RBA del record di log scritto più di recente. Se la registrazione è sospesa, questa riga viene sostituita da

```
Logging suspended at RBA=rrr
```

xxx

Lo stato dell'attività di offload, che può essere:

OCCUPATO, allocazione dataset di archivio in corso

Ciò potrebbe indicare che una richiesta di montaggio nastro è in sospeso.

BUSY, copia BSDS

Copia del dataset BSDS.

BUSY, copia log attivo

Copia del dataset del log attivo.

Occupato

Altra elaborazione.

DISPONIBILE

In attesa di lavoro.

m, n

Il numero di dataset di log attivi completi che non sono stati ancora archiviati e il numero totale di dataset di log attivi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQJ372I

Registrazione sospesa per *nome_qmgr* su RBA=rrr

Spiegazione

Questo viene emesso in risposta a un comando SUSPEND QMGR LOG se è stato completato con esito positivo.

Viene anche emesso in risposta ad altri comandi se la registrazione è sospesa, indicando che il comando non può essere elaborato mentre la registrazione è sospesa.

Azione di sistema

Tutte le attività di aggiornamento log sono sospese per il gestore code indicato. *rrr* è l'RBA dell'ultimo record di log scritto.

Per comandi diversi da SUSPEND QMGR LOG, il comando viene ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando RESUME QMGR LOG quando si è pronti a riprendere la registrazione.

CSQJ373I

Registrazione ripresa per *qmgr*

Spiegazione

Il comando RESUME QMGR LOG è stato completato con successo.

Azione di sistema

Tutte le attività di aggiornamento log sono riprese per il gestore code denominato.

CSQJ401E

RECORD NON TROVATO - *rrr*

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di leggere il record *rrrr* da BSDS. In questo modo, la routine di lettura (CSQJU01B) non è riuscita a trovare il record.

Questo non è necessariamente un errore; ad esempio, se non si è mai utilizzato CSQJU003 CRESTART, non ci saranno record CRCR, quindi si otterrà questo messaggio da CSQJU004 per i record RESTART CONTROL.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità continua.

CSQJ404E

kwd NOT ALLOWED FOR *oper* OPERATION

Spiegazione

È stata utilizzata una parola non valida durante l'operazione *oper*.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente è terminata.

CSQJ405E

KEYWORDS *kwd1* AND *kwd2* NON POSSONO ESSERE SPECIFICATE

Spiegazione

Le parole chiave *kwd1* e *kwd2* non possono essere presenti nella stessa istruzione di controllo.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente è terminata.

CSQJ406E

EITHER KEYWORD *kwd1* O *kwd2* DEVE ESSERE SPECIFICATO

Spiegazione

Una parola chiave richiesta non è stata utilizzata nell'istruzione di controllo. Utilizzare *kwd1* o *kwd2* con quel tipo di istruzione di controllo.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente è terminata.

CSQJ407E

NESSUN RBA DI CHECKPOINT VALIDO TROVATO

Spiegazione

Dopo aver completato la ricerca mediante la tabella di stato del gestore risorse e la coda del punto di controllo, non è stato trovato alcun RBA del punto di controllo valido nell'intervallo specificato.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Gli ultimi 100 punti di controllo vengono registrati in BSDS, inclusi il log STARTRBA e il log ENDRBA dell'intervallo di checkpoint. Il programma di utilità tenta di individuare un punto di controllo valido nell'intervallo. In questo caso il programma di utilità non è riuscito a trovare un punto di controllo valido.

Utilizzare il programma di utilità Stampa associazione log (CSQJU004) per determinare gli intervalli RBA validi ed eseguire nuovamente il lavoro con una specifica RBA adatta.

CSQJ408I

CHECKPOINT RBA TROVATO, RBA=*rba*, TIME=*data e ora*

Spiegazione

Dopo aver completato la ricerca mediante la tabella di stato del gestore risorse e la coda del punto di controllo, *rba* era l'RBA del punto di controllo più recente nell'intervallo specificato e *data / ora* era l'ora del punto di controllo.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità continua.

CSQJ409E

ERRORE I/O DURANTE L'ELABORAZIONE DI LETTURA DEL RECORD - *aaaa*

Spiegazione

Si è verificato un errore di input / output durante una LETTURA di un record. *yyy* specifica il record in questione.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente è terminata. Questo messaggio è accompagnato dal messaggio CSQJ212E.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore in base alle informazioni sullo stato dell'errore fornite nel messaggio CSQJ212E.

CSQJ410E

ERRORE I/O DURANTE L'ELABORAZIONE DI SCRITTURA DEL RECORD - *aaaa*

Spiegazione

Si è verificato un errore di immissione / emissione durante una SCRITTURA di un record. *yyy* specifica il record in questione.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente è terminata. Questo messaggio è accompagnato dal messaggio CSQJ213E.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore in base alle informazioni sullo stato dell'errore fornite nel messaggio CSQJ213E.

CSQJ411I

CRESTART CREATE FOR CRCRID=aaaa, DDNAME=ggd

Spiegazione

Una richiesta CRESTART CREATE è stata appena completata. yyyy è l'identificativo esadecimale del record di controllo del riavvio e ddd è il dataset BSDS (SYSUT1 o SYSUT2) associato alla richiesta.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente continua.

Risposta del programmatore di sistema

Annotare l'ID record per il riferimento futuro.

CSQJ412E

RECORD CONTROLLO RIAVVIO NON TROVATO IN BSDS

Spiegazione

È stata specificata una parola chiave CRESTART CANCEL, ma il record di controllo del riavvio condizionale non esiste nel dataset BSDS.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuno necessario, se CANCEL era l'azione prevista. Altrimenti, correggere l'istruzione di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ413E

SPECIFICATO AMBITO INTERVALLO DI LOG O PUNTO DI CONTROLLO NON VALIDO

Spiegazione

I valori specificati tramite le parole chiave STARTRBA e ENDRBA non sono validi.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che i valori dell'intervallo di log siano corretti e corrispondano agli altri valori dell'intervallo di log specificati o predefiniti. STARTRBA deve essere minore o uguale a ENDRBA.

CSQJ414I

L'AVVIO A FREDDO RISULTERÀ DA QUESTO RECORD DI CONTROLLO RIAVVIO. FORWARD E BACKOUT IMPOSTATI SU NO

Spiegazione

STARTRBA e ENDRBA sono uguali. Si verificherà un avvio a freddo se questo record di controllo di riavvio viene utilizzato durante il riavvio. Non verrà eseguita alcuna elaborazione di inoltro o di backout.

Azione di sistema

L'elaborazione di CRESTART continua.

Risposta del programmatore di sistema

Non è richiesta alcuna azione aggiuntiva se si desidera un avvio a freddo del gestore code. Se non si desidera un avvio a freddo, immettere nuovamente CRESTART e ANNULLARE il record di controllo di riavvio corrente oppure creare un nuovo record di controllo di riavvio.

CSQJ415E

ENDRBA=*rba* NON È VALIDO, DEVE ESSERE UN MULTIPLO DI 4K

Spiegazione

L'ENDRBA specificato in *rba* non è un multiplo di 4K.

Azione di sistema

L'elaborazione CRESTART è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il valore ENDRBA nell'istruzione CRESTART ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ416I

AVVERTENZA - RILEVATA MANCATA CORRISPONDENZA DATA / ORA DEL PROGRAMMA DI UTILITÀ BSDS. L'ELABORAZIONE CONTINUA

Spiegazione

Come risultato di un aggiornamento dell'inventario del log delle modifiche, è stato rilevato che le date / ore BSDS SYSUT1 e SYSUT2 BSDS non sono uguali. La loro disuguaglianza indica la possibilità di una mancata corrispondenza BSDS.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente continua.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log su BSDS SYSUT1 e BSDS SYSUT2 . Determinare se ogni BSDS è corrente. Se ogni BSDS è corrente, questa avvertenza può essere ignorata. Se uno dei BSDS non è corrente, eliminare il dataset obsoleto e definire un dataset di sostituzione, quindi copiare il BSDS corrente nel dataset di sostituzione.

CSQJ417E

xxxx PARAMETRO RICHIESTO PER L'OPERAZIONE *oper* MANCANTE

Spiegazione

Il parametro richiesto xxxx per un'operazione del programma di utilità di registrazione non è presente nell'istruzione di controllo del programma di utilità di registrazione. L'operazione tentata è *oper*.

Azione di sistema

L'operazione *oper* del programma di utilità log non esegue la relativa funzione. Vengono elaborate tutte le successive istruzioni di controllo del programma di utilità di registrazione. Il programma di utilità emette un codice di ritorno diverso da zero.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere il parametro mancante alle istruzioni di controllo associate all'operazione specificata ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ418I

LOG ATTIVO NON UTILIZZABILE ELIMINATO DALL' INVENTARIO LOG BSDS, STARTRBA=*sss*
ENDRBA=*ttt*

Spiegazione

Il nome del dataset specificato nel parametro DSNAME dell'istruzione DELETE del programma di utilità di inventario della registrazione di modifica era un log attivo NOTREUSABLE.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità di inventario della registrazione modifiche continua. Terminerà con un codice di ritorno di 4.

Risposta del programmatore di sistema

Non sono richieste ulteriori azioni se si desidera eliminare un log attivo NOTREUSABLE. In caso contrario, creare di nuovo il log eliminato utilizzando l'istruzione NEWLOG con i valori RBA specificati nel messaggio di avviso.

CSQJ421I

CRESTART CANCEL FOR CRCRID=aaaa, DDNAME=ggg

Spiegazione

Una richiesta CRESTART CANCEL è stata appena completata. yyyy è l'identificativo esadecimale del record di controllo del riavvio e ddd è il dataset BSDS (SYSUT1 o SYSUT2) associato alla richiesta.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità corrente continua.

Risposta del programmatore di sistema

Annotare l>ID record per il riferimento futuro.

CSQJ425E

VALORE O FORMATO NON VALIDO PER IL PARAMETRO xxxx (YYYYDDHHHMSST)

Spiegazione

Il parametro xxxx contiene un valore non corretto o un formato non corretto per la data e l'ora.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ426E

IL VALORE ENDTIME NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL VALORE STARTIME

Spiegazione

I parametri STARTIME e ENDTIME specificano un intervallo di tempo. Pertanto, il valore ENDTIME deve essere maggiore o uguale al valore STARTIME.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ427I

RECORD CHECKPOINT AGGIUNTO ALLA CODA

Spiegazione

Il record del punto di controllo specificato è stato aggiunto alla coda del punto di controllo in BSDS.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQJ428I

CHECKPOINT RECORD ELIMINATO DALLA CODA, STARTRBA= ssss ENDRBA=ttt

Spiegazione

Il record del punto di controllo specificato è stato eliminato dalla coda del punto di controllo in BSDS. *sss* e *ttt* erano l'intervallo RBA indicato nel record del punto di controllo eliminato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQJ429E

INTERVALLO RBA IN CONFLITTO CON INTERVALLO RBA RECORD CHECKPOINT ESISTENTE

Spiegazione

L'intervallo RBA specificato per il nuovo record del punto di controllo esiste o si sovrappone a un intervallo RBA esistente nella coda del punto di controllo in BSDS.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log su BSDS SYSUT1 e BSDS SYSUT2 .
Determinare l'intervallo RBA corretto, correggere i parametri STARTRBA e ENDRBA ed eseguire di nuovo il programma di utilità.

CSQJ430E

LA VOCE SPECIFICATA NON PUÒ ESSERE AGGIUNTA SENZA SOVRASCRIVERE LA VOCE PIÙ BASSA ESISTENTE

Spiegazione

L'intervallo RBA specificato per il record del nuovo punto di controllo è inferiore alla voce esistente più bassa. La coda di checkpoint in BSDS è attualmente piena e non può aggiungere la nuova voce senza sovrascrivere la voce più bassa.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log su BSDS SYSUT1 e BSDS SYSUT2 .
Determinare la voce esistente più bassa, modificare i parametri STARTRBA e ENDRBA oppure eliminare la voce esistente più bassa e aggiungere una nuova voce di checkpoint più bassa e rieseguire il programma di utilità.

CSQJ431E

IMPOSSIBILE TROVARE STARTRBA SPECIFICATO NELLA CODA CHECKPOINT

Spiegazione

Non è stato possibile individuare STARTRBA specificato nella coda del punto di controllo in BSDS.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log su BSDS SYSUT1 e BSDS SYSUT2 .
Determinare il valore STARTRBA corretto, correggere il parametro STARTRBA ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ432E

kwd VALUE MUST END WITH 'xxx'

Spiegazione

Il valore specificato per la parola chiave *kwd* non è valido. Deve terminare con 'xxx'.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'istruzione di controllo ed eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ440I

csect - name IBM WebSphere MQ for z/OSversione

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come parte dell'intestazione ai report emessi dai programmi di utilità.

CSQJ443I

csect - name CHANGE LOG INVENTORY UTILITY - *data/ora*

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come intestazione al prospetto emesso dal programma di utilità.

CSQJ444I

csect - name PRINT LOG MAP UTILITY - *data/ora*

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come intestazione al prospetto emesso dal programma di utilità.

CSQJ445I

csect - name BSDS CONVERSION UTILITY - *data/ora*

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come intestazione al prospetto emesso dal programma di utilità.

CSQJ450E

csect - name VERSIONE *n* BSDS NON SUPPORTATO DA TUTTI I MEMBRI QSG

Spiegazione

Il programma di utilità di conversione BSDS ha rilevato che almeno un gestore code nel gruppo di condivisione code non supporta la versione di BSDS che verrà prodotta come risultato della conversione.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente viene terminato senza intraprendere alcuna azione.

Risposta del programmatore di sistema

Migrare tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code ad un livello che supporti la nuova versione di BSDS e modificare l'impostazione di OPMODE, se necessario, quindi eseguire nuovamente il programma di utilità di conversione.

CSQJ451E

csect - name BSDS CI SIZE NOT CORRECT, DDNAME=*ddd*

Spiegazione

Un dataset fornito al programma di utilità ... di conversione BSDS non è utilizzabile poiché la dimensione CI non è corretta. La dimensione CI di BSDS deve essere 4096. La variabile *ddd* contiene il nome DD del data set.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente viene terminato senza intraprendere alcuna azione.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'istruzione DD faccia riferimento a un BSDS valido. Se il nome DD si riferisce a un dataset di output, eliminare e ridefinire il BSDS di output, quindi eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ452E

csect - name RILEVATA MANCATA CORRISPONDENZA DATA/ORA PROGRAMMA DI UTILITÀ BSDS

Spiegazione

È stata rilevata una mancata corrispondenza nella data / ora delle copie BSDS SYSUT1 e SYSUT2 durante l'esecuzione del programma di utilità di conversione BSDS. Questa mancata corrispondenza indica la possibilità che i BSDS doppi non siano sincronizzati.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente viene terminato senza intraprendere alcuna azione.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log (CSQJU004) su ciascun BSDS. Dall'output, determinare quale dataset è obsoleto, eliminarlo e definire una sostituzione per esso. Quindi, copiare il dataset rimanente nella sostituzione e ripetere il programma di utilità.

Se l'output del programma di utilità di stampa della mappa del log per entrambi i dataset è simile, eliminare il dataset con la data / ora meno recente, quindi copiare il dataset con la data / ora più recente nella sostituzione.

CSQJ453E

csect - name INPUT BSDS NOT IN CORRECT, DDNAME=ddd

Spiegazione

Il programma di utilità di conversione BSDS ha rilevato che il BSDS di input non era nel formato corretto da convertire. Il BSDS di input deve essere in formato versione 1. La variabile *ddd* contiene il nome DD del data set.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente viene terminato senza intraprendere alcuna azione.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log (CSQJU004) su BSDS per determinarne la versione. Assicurarsi che l'istruzione DD faccia riferimento a un BSDS di input in formato versione 1, quindi eseguire di nuovo il programma di utilità, se necessario.

CSQJ454E

csect - name UNRICONOSCIUTO BSDS RECORD, KEY=valore - chiave

Spiegazione

Durante la conversione di BSDS, è stato trovato un record che non è un formato noto. Il *valore - chiave* è la chiave VSAM KSDS del record BSDS che non è stato riconosciuto.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Per determinare l'operazione che ha inserito il record in BSDS, utilizzare IDCAMS PRINT e specificare questo valore chiave. Se il record non è necessario, eliminarlo ed eseguire nuovamente la conversione BSDS.

CSQJ455E

CONVERSIONE BSDS NON VALIDA

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso quando un programma di utilità, che sta tentando di accedere al dataset BSDS, rileva un BSDS non valido. Un BSDS non valido è il risultato di un errore durante un precedente tentativo di esecuzione del programma di utilità di conversione BSDS.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente viene terminato senza intraprendere alcuna azione.

Risposta del programmatore di sistema

La procedura per l'esecuzione del programma di utilità di conversione BSDS implica la ridenominazione del BSDS originale. Ripristinare il BSDS alla copia di preconversione originale, ridenominando i dataset, quindi riprovare la conversione.

CSQJ456E

xxxx L'ARGOMENTO PARAMETRO SUPERA IL VALORE MASSIMO PER LA VERSIONE BSDS *n*

Spiegazione

Il parametro xxxx specifica il nome del parametro con un valore che supera il massimo che può essere specificato per un BSDS in formato versione *n*.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'argomento del parametro sull'istruzione di controllo, quindi eseguire nuovamente il programma di utilità.

CSQJ491I

csect - *name* Log Data Set Preformatter Utility - *data/ora*

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come intestazione al prospetto emesso dal programma di utilità.

CSQJ492I

Nome dataset di log = *dsname*

Spiegazione

Identifica il nome del dataset di log da preformattare.

CSQJ493I

Il dataset di log non è VSAM

Spiegazione

Il dataset del log di input non è un dataset VSAM.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che l'istruzione DD SYSUT1 e il nome del dataset siano specificati correttamente. Utilizzare Access Method Services per definire il dataset come dataset lineare VSAM.

CSQJ494E

VSAM OPEN non riuscito, ACBERRFLG=*ee*

Spiegazione

Apertura del dataset di log non riuscita con il codice di errore ACB indicato.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità viene terminata se il codice di errore è 128 o più; altrimenti l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per informazioni sul codice di errore VSAM.

CSQJ495E

VSAM PUT non riuscito, RPLERREG=*ee* codice motivo =*motivo*

Spiegazione

La scrittura del dataset di log non è riuscita con il codice di errore RPL indicato e il codice motivo.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per informazioni sul codice di errore VSAM e sul codice motivo.

CSQJ496I

Preformattazione log completata correttamente, *n* record formattati

Spiegazione

Il dataset del log attivo è stato preformattato correttamente.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità è completa.

CSQJ497I

Preformattazione log terminata

Spiegazione

La preformattazione del dataset del log attivo non è stata completata correttamente.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare i messaggi di errore precedenti.

CSQJ498I

Il dataset del log non è vuoto

Spiegazione

Il dataset del log di input non è un dataset vuoto.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che l'istruzione DD SYSUT1 e il nome del dataset siano specificati correttamente. Utilizzare Access Method Services per definire il dataset come dataset lineare VSAM.

CSQJ499I

Il dataset del log è più grande di 4GB

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità preformattazione log, CSQJUFMT, ha rilevato che il dataset VSAM da formattare ha una dimensione superiore a 4 GB.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. L'intero dataset verrà pre - formattato, ma i dataset di log IBM MQ per z/OS sono limitati ad un massimo di 4 GB. Lo spazio aggiuntivo nel dataset non viene utilizzato per conservare i dati di log.

Se un SMDS è in fase di pre - formattazione che deve essere superiore a 4 GB, se è definito utilizzando una classe di dati SMS che ha l'attributo di indirizzabilità estesa VSAM, non sarà limitato a un massimo di 4 GB.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che il nome del data set sia specificato correttamente. Utilizzare Access Method Services per definire il dataset con una dimensione massima di 4 GB.

Messaggi del gestore messaggi (CSQM ...)

CSQM001E

csect - name L'ID utente MSTR non può richiamare i servizi richiamabili USS

Gravità

8

Spiegazione

Lo spazio di indirizzo MSTR del gestore code IBM MQ è in esecuzione con un ID utente che non è stato configurato con l'autorizzazione per eseguire USS (Unix System Services) richiamabile.

In RACF, l'ID utente richiede un segmento OMVS con un UID assegnato.

Azione di sistema

Questo messaggio viene emesso e il processo delle chiamate Unix System Services, per la ricerca inversa del nome host DNS, è disabilitato nello spazio di indirizzi MSTR.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [Pianificazione dell'ambiente z/OS UNIX o UNIX System Services](#), dove gli spazi di indirizzo MSTR e CHIN del gestore code richiedono ID utente con segmenti OMVS definiti con un UID valido.

Correggere la configurazione dell'ID utente dello spazio di indirizzi MSTR del gestore code e riavviarlo.

CSQM050I

csect - name Intra - group queuing agent starting, TCB=*nome - tcb*

Gravità

0

Spiegazione

L'agent IGQ (intra - group queuing) è stato avviato durante l'inizializzazione di un gestore code che si trova in un gruppo di condivisione code. L'agent utilizza TCB *nome - tcb*.

L'agent IGQ gestisce SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. L'agente IGQ viene avviato in modo asincrono.

CSQM051I

csect - name Arresto dell'agent di accodamento all'interno del gruppo

Gravità

0

Spiegazione

L'agent IGQ (intra - group queuing) è in fase di arresto perché:

- il gestore code è in fase di arresto
- ha ritentato ripetutamente una richiesta non riuscita senza esito positivo
- non è stato in grado di eseguire il ripristino da una chiusura anomala

Azione di sistema

L'agente IGQ viene arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code non è in fase di arresto, esaminare la causa dell'errore come riportato nei precedenti messaggi. Per riavviare l'agent IGQ, emettere un comando ALTER QMGR specificando IGQ (ENABLED).

CSQM052I

csect - name Ripristino del canale condiviso completato per *qmgr - name*, *n* canali trovati, *p* FIXSHARED, *r* ripristinati

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code ha ripristinato correttamente alcuni canali condivisi di proprietà del gestore code *qmgr - name* nel gruppo di condivisione code quando questo o il suo iniziatore di canali sono terminati in modo anomalo. Questo processo di ripristino potrebbe verificarsi quando:

- un altro gestore code o il relativo iniziatore di canali termina in modo anomalo
- l'iniziatore di canali è avviato, per i canali che erano di proprietà di altri gestori code
- l'iniziatore di canali è avviato, per i canali che erano di proprietà di se stesso

Sono stati rilevati *n* canali di cui era necessario il ripristino, di cui *p* erano stati originariamente avviati come FIXSHARED. Il numero recuperato, *r*, potrebbe essere inferiore a *n* (o anche 0) perché anche altri gestori code attivi stanno ripristinando i canali e perché i canali FIXSHARED non possono essere ripristinati da un altro gestore code.

Per ulteriori informazioni sul ripristino del canale condiviso, consultare [Canali condivisi](#).

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQM053E

csect - name Ripristino del canale condiviso terminato Db2 non disponibile

Gravità

8

Spiegazione

Poiché Db2 non è disponibile o non è più disponibile, il gestore code non è stato in grado di recuperare alcuni canali condivisi che erano di proprietà di un gestore code nel gruppo di condivisione code quando questo o il suo iniziatore di canali è terminato in modo anomalo. Questo processo di ripristino potrebbe verificarsi quando:

- un altro gestore code o il relativo iniziatore di canali termina in modo anomalo
- l'iniziatore di canali è avviato, per i canali che erano di proprietà di altri gestori code
- l'iniziatore di canali è avviato, per i canali che erano di proprietà di se stesso

Azione di sistema

Il processo di recupero è terminato; alcuni canali potrebbero essere stati recuperati, mentre altri no.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i messaggi precedenti sulla console z/OS per individuare il motivo per cui Db2 non è disponibile e riprendere la connessione o riavviare Db2, se necessario. Tutti i canali che non sono stati ripristinati verranno ripristinati alla successiva esecuzione del processo di ripristino; in alternativa, possono essere riavviati manualmente.

CSQM054E

csect - name Ripristino del canale condiviso terminato, errore durante l'accesso Db2

Gravità

8

Spiegazione

Poiché si è verificato un errore durante l'accesso a Db2, il gestore code non è stato in grado di recuperare alcuni canali condivisi che erano di proprietà di un gestore code nel gruppo di condivisione code quando questo o il suo iniziatore di canali è terminato in modo anomalo. Questo processo di ripristino potrebbe verificarsi quando:

- un altro gestore code o il relativo iniziatore di canali termina in modo anomalo
- l'iniziatore di canali è avviato, per i canali che erano di proprietà di altri gestori code
- l'iniziatore di canali è avviato, per i canali che erano di proprietà di se stesso

Azione di sistema

Il processo di recupero è terminato; alcuni canali potrebbero essere stati recuperati, mentre altri no.

Risposta del programmatore di sistema

Risolvere l'errore riportato nei precedenti messaggi. Tutti i canali che non sono stati ripristinati verranno ripristinati alla successiva esecuzione del processo di ripristino; in alternativa, possono essere riavviati manualmente.

CSQM055E

csect - name Ripristino del canale condiviso terminato, errore di immissione del comando, MQRC=*mqr*c (*mqr*c-text)

Gravità

8

Spiegazione

Poiché si è verificato un errore durante l'inserimento di un messaggio nella coda di input del comando del sistema, il gestore code non è stato in grado di recuperare alcuni canali condivisi appartenenti a un gestore code nel gruppo di condivisione code quando è terminato in modo anomalo. Questo processo di ripristino potrebbe verificarsi quando:

- un altro gestore code o il relativo iniziatore di canali termina in modo anomalo
- l'iniziatore di canali è avviato, per i canali che erano di proprietà di altri gestori code
- l'iniziatore di canali è avviato, per i canali che erano di proprietà di se stesso

Azione di sistema

Il processo di recupero è terminato; alcuni canali potrebbero essere stati recuperati, mentre altri no.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqr*c (*mqr*c - text fornisce MQRC in formato testo) e risolvere l'errore. Tutti i canali che non sono stati ripristinati verranno ripristinati alla successiva esecuzione del processo di ripristino; in alternativa, possono essere riavviati manualmente.

CSQM056E

nome - csect chiamata mqapi non riuscito per la coda nome - q, MQRC=mqrc (mqrc-testo)

Gravità

8

Spiegazione

La chiamata API IBM MQ indicata per la coda denominata non è riuscita per il motivo specificato, che potrebbe essere un codice motivo IBM MQ (MQRC_) o un codice di completamento del segnale (MQEC_).

Azione di sistema

Se la coda è SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT o SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT, l'elaborazione continua ma gli eventi non vengono generati; segue il messaggio CSQM071E per mostrare quanti messaggi di evento non sono stati generati dalla prima volta che si è verificato il problema. Questi messaggi vengono generati alla prima ricorrenza del problema e ad intervalli successivi mentre il problema persiste.

A seconda della coda interessata e del tipo di errore, potrebbe continuare l'elaborazione, ripetere la richiesta a intervalli regolari fino a quando l'errore non viene corretto o terminare.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#). Per informazioni sui codici di completamento del segnale, consultare [Signaling](#). Correggere il problema con la coda oppure utilizzare il comando ALTER QMGR per disattivare gli eventi.

CSQM057E

csect - name MQPUT del messaggio trigger non riuscito per la coda q - name, MQRC=mqrc (mqrc - text)

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a consegnare un messaggio trigger alla coda di avvio indicata per il codice motivo IBM MQ specificato (MQRC_).

Azione di sistema

Il gestore code tenta di inserire il messaggio trigger nella coda di messaggi non instradabili, se ne è stato definito uno.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni sui codici di errore di IBM MQ e sull'azione da intraprendere per risolvere il problema con la coda di avvio, consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#).

CSQM058E

csect - name Impossibile avviare il canale channel - name

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di avviare il canale cluster *nome - canale* poiché è stato inserito un messaggio sul sistema SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Se non è stato possibile avviare il canale a causa di un errore di accodamento interno, questo messaggio è preceduto da CSQM056E. Questo messaggio viene emesso anche se il gestore code rileva una memoria insufficiente.

Azione di sistema

Il messaggio rimane accodato sul SISTEMA SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE e MQPUT originale vengono completati correttamente. Se il canale cluster non è già in esecuzione, non viene avviato automaticamente.

Risposta del programmatore di sistema

Se necessario, avviare manualmente il canale utilizzando il comando START CHANNEL. L'arresto e il riavvio dell'iniziatore di canali o del gestore code o l'inserimento di un altro messaggio nella coda di trasmissione per questa destinazione cluster attiva un'altra richiesta START.

Se il messaggio CSQM056E viene emesso a causa di un errore di accodamento interno, potrebbe essere necessaria un'azione per garantire che le future richieste di avvio del canale possano essere elaborate correttamente.

Se la memoria non è sufficiente e il problema persiste, potrebbe essere necessario aumentare la dimensione della regione utilizzata dal gestore code oppure ridurre il numero di lavori in esecuzione nel proprio sistema.

CSQM059E

csect - name La coda *q - name* contiene attributi non corretti

Gravità

8

Spiegazione

La coda denominata, utilizzata dall'agent IGQ (intra - group queuing), ha attributi non corretti. Ad esempio, SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE deve avere attributi USAGE (XMITQ), INDXTYPE (CORRELID), QSGDISP (SHARED).

Azione di sistema

L'agent IGQ riprova a intervalli regolari fino a quando non viene corretto l'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Ridefinire la coda con gli attributi corretti.

CSQM060E

csect - name La cache del cluster è piena

Gravità

8

Spiegazione

Non è disponibile altro spazio nell'area cache del cluster.

Azione di sistema

La chiamata dell'applicazione che ha determinato la necessità di ulteriore spazio avrà esito negativo con MQRC_CLUSTER_RESOURCE_ERROR. L'elaborazione continua e gli utenti esistenti del cluster non saranno interessati a meno che le loro azioni non siano tali da richiedere più spazio della cache del cluster.

Risposta del programmatore di sistema

Il problema potrebbe essere temporaneo. Se persiste, il gestore code deve essere riavviato; ciò causerà l'assegnazione di ulteriore spazio per l'area della cache del cluster.

Considerare la possibilità di modificare il parametro di sistema del tipo di cache cluster CLCACHE in dinamico, in modo che venga ottenuto automaticamente più spazio per la cache, come richiesto. (Se si utilizza un'uscita del carico di lavoro del cluster, verificare che supporti una cache del cluster dinamico.) Per informazioni sui parametri di sistema per la macro CSQ6SYSP, consultare [Utilizzo di CSQ6SYSP](#).

CSQM061E

csect - name Cluster workload exit *exit - name* non supporta la cache dinamica

Gravità

8

Spiegazione

In risposta alla chiamata di inizializzazione (utilizzando ExitReason MQXR_INIT), l'uscita del carico di lavoro del cluster ha restituito il valore MQCLCT_STATIC nel campo ExitResponse2 , che indica che non supporta una cache del cluster dinamico.

Azione di sistema

L'uscita del carico di lavoro del cluster viene eliminata.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare il parametro di sistema CLCACHE del tipo di cache del cluster in statico oppure riscrivere l'exit in modo che sia compatibile con una cache dinamica. Per informazioni sui parametri di sistema per la macro CSQ6SYSP , consultare [Utilizzo di CSQ6SYSP](#).

CSQM062I

csect - name INDXTYPE (*tipo - indice*) non consentito per la coda di trasmissione condivisa *shared - xmitq*

Gravità

4

Spiegazione

Una coda di trasmissione condivisa è una coda definita con USAGE (XMITQ) e QSGDISP (SHARED). Per supportare il ripristino dei messaggi in dubbio dopo un errore di canale, il tipo di indice (INDXTYPE) per le code di trasmissione condivise deve essere NONE o MSGID.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare l'attributo INDXTYPE per la coda di trasmissione condivisa in NONE o MSGID.

CSQM063E

csect - name Il nome della coda di messaggi non instradabili specificato è inaccettabile

Gravità

4

Spiegazione

L'agent IGQ (intra - group queuing) ha tentato di inserire un messaggio persistente nella coda di messaggi non recapitabili definita sul gestore code. La coda di messaggi non recapitabili specificata è SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE o non è stato specificato alcun nome coda di messaggi non instradabili.

Azione di sistema

L'inserimento del messaggio nella coda di messaggi non instradabili non ha luogo, il richiamo del messaggio dal sistema SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE viene ripristinato e l'agent IGQ (intra - group queuing) viene ritentato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che per il gestore code sia definita una coda di messaggi non recapitabili che non sia né vuota né SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE. Esaminare il messaggio per determinare il motivo della sua collocazione sulla coda di messaggi non recapitabili.

CSQM064I

csect - name L'agent di accodamento all'interno del gruppo inserisce i messaggi nella coda di messaggi non recapitabili

Gravità

4

Spiegazione

L'agent IGQ (intra - group queuing) non è stato in grado di consegnare alcuni messaggi alla coda di destinazione richiesta, quindi li ha inseriti nella coda di messaggi non recapitabili.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il contenuto della coda di messaggi non recapitabili. Ogni messaggio è contenuto in una struttura che descrive il motivo per cui il messaggio non è stato inserito nella coda e dove era stato indirizzato in origine.

CSQM065E

csect - name mqapi - call non riuscito, MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

La chiamata all'API di MQ indicata non è riuscita per il motivo specificato, che è un codice di errore MQ *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

È l'agent IGQ (intra - group queuing) che ha emesso la chiamata; non è stato in grado di eseguire il commit o il backout di un batch di messaggi per il motivo specificato. A seconda del tipo di errore, è possibile ritentare la richiesta a intervalli regolari fino a quando l'errore non viene corretto o fino a quando non viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni sui codici di errore di MQ . Correggere il problema, se necessario.

CSQM067E

csect - name L'agent di accodamento all'interno del gruppo è terminato in modo anomalo. Riavvio

Gravità

8

Spiegazione

L'agent IGQ (intra - group queuing) è terminato in maniera anomala perché si è verificato un grave errore, come riportato nei precedenti messaggi.

Azione di sistema

L'agent IGQ tenta di riavviare più volte. Se l'errore persiste, viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il motivo della chiusura anomala, come riportato nei precedenti messaggi.

CSQM070E

csect - name Queue *q - name* nuovamente disponibile, *n* eventi non generati

Gravità

4

Spiegazione

È stato corretto un problema precedente con l'inserimento dei messaggi nella coda di eventi di configurazione o di comando. *n* è il numero di messaggi di evento che non sono stati generati dalla prima volta che si è verificato il problema.

Azione di sistema

L'elaborazione continua e i messaggi di eventi per quella coda verranno generati nuovamente.

Risposta del programmatore di sistema

Se la coda è SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENTe sono richieste informazioni di configurazione complete, utilizzare il comando REFRESH QMGR TYPE (CONFIGEV) per generare eventi che sostituiscano quelli non generati; specificare il parametro INCLINT per coprire il periodo in cui si stava verificando il problema.

Se la coda è SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT, un numero limitato di messaggi di evento mancati può essere ripristinato automaticamente, come riportato dal messaggio CSQM072I.

CSQM071E

csect - name Coda *q - name* non disponibile, *n* eventi non generati

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'inserimento di un messaggio nella coda di eventi di configurazione o di comandi, come riportato nel precedente messaggio CSQM056E ; *n* è il numero di messaggi di eventi che non sono stati generati dalla prima volta che si è verificato il problema.

Azione di sistema

L'elaborazione continua ma i messaggi di eventi per quella coda non vengono generati. Questo messaggio viene emesso alla prima ricorrenza del problema e ad intervalli successivi mentre il problema persiste.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il problema con la coda eventi oppure utilizzare il comando ALTER QMGR per impostare l'attributo CONFIGEV o CMDEV su DISABLED se gli eventi non sono richiesti.

CSQM072I

csect - name Queue *q - name*, *n* eventi recuperati

Gravità

0

Spiegazione

È stato corretto un problema precedente con l'inserimento dei messaggi nella coda eventi del comando. *n* messaggi di evento che non sono stati generati sono stati automaticamente recuperati e generati.

Solo un numero limitato di messaggi di eventi mancati può essere recuperato in questo modo. Se *n* è inferiore al valore riportato nel messaggio CSQM070E, i rimanenti messaggi di evento vengono persi e non è possibile recuperarli.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQM073I

csect - name Caricamento dei sottoscrittori durevoli avviato

Gravità

0

Spiegazione

Le informazioni relative ai sottoscrittori durevoli su un gestore code sono memorizzate sul SISTEMA SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE . Durante il riavvio del gestore code, le sottoscrizioni durevoli vengono rieseguite sul gestore code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQM074I

csect - name Caricamento dei sottoscrittori durevoli terminato

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code ha terminato il ricaricamento di tutti i sottoscrittori durevoli.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQM075I

csect - name Il consolidamento dei sottoscrittori durevoli è stato avviato

Gravità

0

Spiegazione

Le informazioni relative ai sottoscrittori durevoli su un gestore code sono memorizzate sul SISTEMA SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE . Per facilitare l'elaborazione del riavvio e accelerare il tempo necessario per ricaricare tutti i sottoscrittori durevoli, questi messaggi vengono consolidati in un minor numero di messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQM076I

csect - name Consolidamento dei sottoscrittori durevoli terminato

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code ha terminato di consolidare i messaggi sul SISTEMA SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE . L'elaborazione potrebbe essere riavviata in un secondo momento se si verifica una modifica nel numero di sottoscrittori durevoli.

Azione di sistema

L'elaborazione continua

CSQM077I

csect - name MOTORE DI PUBBLICAZIONE / SOTTOSCRIZIONE ARRESTATO

Gravità

0

Spiegazione

Il motore di pubblicazione / sottoscrizione è stato chiuso.

Azione di sistema

Il motore di pubblicazione / sottoscrizione è stato chiuso.

Risposta del programmatore di sistema

Non è richiesta alcuna azione se il gestore code è in fase di arresto. Se il motore di pubblicazione / sottoscrizione è stato arrestato perché disabilitato, l'aggiornamento dell'attributo del gestore code PSMODE dal valore DISABLED lo riavvierà.

CSQM078E

csect - name Impossibile creare strutture di thread per la connessione di tipo *connection* da *jobname*, memoria ACE insufficiente

Gravità

8

Spiegazione

jobname ha tentato di creare una nuova connessione a IBM MQ come risultato dell'emissione della prima chiamata API IBM MQ su un nuovo thread. Il tipo di connessione è probabilmente RRSBATCH.

La memoria comune disponibile non era sufficiente per creare i blocchi di controllo per rappresentare la connessione e il tentativo di connessione non è riuscito.

Potrebbe esserci una carenza ECSA a livello di sistema oppure la memoria disponibile per la creazione di nuove connessioni al gestore code potrebbe essere limitata dal parametro di sistema ACELIM.

Questo messaggio può essere visualizzato per CICS e l'iniziatore di canali, nonché per applicazioni RRS; ad esempio, Db2 procedure memorizzate e WebSphere Application Server.

Azione di sistema

La richiesta API IBM MQ ha esito negativo con codice di errore MQRC_STORAGE_NOT_AVAILABLE 2071

L'elaborazione del gestore code continua

CSQM079I

csect - name Il tentativo di accesso alla politica è stato rifiutato a causa di una versione AMS non compatibile, nome lavoro *nome lavoro*

Gravità

4

Spiegazione

Una versione incompatibile di AMS (Advanced Message Security), identificata da *jobname*, ha tentato di aprire la coda della politica, SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE.

Azione di sistema

La richiesta di aprire la coda della politica è stata rifiutata.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiornare la versione incompatibile di AMS in modo che non tenti di connettersi al gestore code. Dalla versione 8.0, AMS viene fornito come una funzione integrata di IBM MQ for z/OS. Per informazioni su come configurare AMS come funzione integrata, vedi [IBM WebSphere MQ Advanced Message Security for z/OS](#).

CSQM084I

csect - name COMANDO INIBITO DURANTE IL RIAVVIO / TERMINAZIONE

Gravità

8

Spiegazione

Un comando che influirà su un oggetto recuperabile è stato richiesto troppo presto all'avvio del gestore code o troppo tardi alla chiusura.

Il motivo usuale per ricevere questo messaggio è che alcuni comandi non consentiti sono stati emessi nel dataset di input di inizializzazione CSQINP1.

Azione di sistema

Viene emesso anche il messaggio CSQM085I e il comando viene ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere che il gestore code si trovi in uno stato in cui è possibile immettere nuovamente i comandi non consentiti. Se appropriato, rimuovere il comando da CSQINP1 e inserirlo in CSQINP2, per garantire che questo problema non si ripresenti.

CSQM085I

csect - name COMPLETAMENTO ANOMALO

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso con il messaggio CSQM084I e indica che il comando richiesto non è stato attivato.

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere che il gestore code si trovi in uno stato in cui è possibile utilizzare i comandi non consentiti.

CSQM086E

ERRORE DI CREAZIONE GESTORE CODE, CODE=*codice* - *motivo*, RIAVVIO NON RIUSCITO

Gravità

8

Spiegazione

Durante il riavvio, la creazione dell'oggetto gestore code non è riuscita. Il codice motivo è nel formato '00D44xxx'.

Azione di sistema

Impossibile riavviare il gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Per una spiegazione del codice di errore e per le azioni da intraprendere, consultare [“Codici gestore messaggi \(X'D4'\)”](#) a pagina 1034 . Immettere nuovamente il comando START QMGR per riavviare il gestore code. Se l'errore persiste, prendere nota di questo codice di errore e contattare il centro di supporto IBM .

CSQM090E

csect - name FAILURE REASON CODE *codice* - *errore*

Gravità

8

Spiegazione

Un comando non è riuscito. Il codice motivo è nel formato '00D44xxx'. Questo messaggio è accompagnato da uno o più altri messaggi più specifici, che indicano la causa dell'errore.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare le spiegazioni dei messaggi di accompagnamento. Per una spiegazione del codice di errore e per le azioni da intraprendere, consultare [“Codici gestore messaggi \(X'D4\)’”](#) a pagina 1034 . Se il codice di errore non è uno di quelli elencati, annotarlo e contattare il centro di supporto IBM .

CSQM091E

csect - name FAILURE MQRC=mqrc (mqrc-text)

Gravità

8

Spiegazione

Un comando non è riuscito. Il codice di errore è un codice di errore IBM MQ . Questo messaggio è accompagnato da uno o più altri messaggi più specifici, che indicano la causa dell'errore.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare le spiegazioni dei messaggi di accompagnamento. Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per una spiegazione di *mqrc*, (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale) e quale azione intraprendere.

CSQM092I

csect - name parola chiave(valore) VALUE INVALID O OUT OF RANGE

Gravità

8

Spiegazione

Le alternative sono:

- È stata immessa una parola chiave che assume un valore numerico limitato, ma il valore specificato non rientra nei limiti.
- È stata immessa una parola chiave che accetta una coppia di valori numerici che definiscono un intervallo, ma è specificato solo un valore o i valori non sono in ordine ascendente.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con il parametro specificato correttamente. Per ulteriori informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM093I

csect - name parola chiave (valore) NOME CONTIENE CARATTERI NON VALIDI

Gravità

8

Spiegazione

È stato specificato un nome che contiene uno o più caratteri non validi. Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sulla convalida richiesta per il nome in questione per correggerlo.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con il nome corretto. Per ulteriori informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM094I

csect - name parola chiave (valore) WAS NOT FOUND

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando che fa riferimento ad un oggetto che non esiste. In altre parole, non è stato possibile trovare alcun oggetto con il nome e il tipo specificati (e il tipo secondario, per code e canali) e con qualsiasi disposizione nel gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di aver specificato il nome corretto per l'oggetto e il tipo secondario corretto (per code e canali). Se un gruppo di condivisione code è in uso, verificare che Db2 sia disponibile e non sospeso. Definire l'oggetto, se necessario.

Nota:

1. Se si sta gestendo un oggetto coda o canale, un oggetto con lo stesso nome, ma di un sottotipo diverso, potrebbe già esistere.
2. Tenere presente che l'oggetto potrebbe essere stato eliminato di recente da un altro utente o da un altro gestore code nel gruppo di condivisione code.

CSQM095I

csect - name parola chiave (valore) existing - disposition EXISTS

Gravità

8

Spiegazione

È stato emesso un comando DEFINE, ma un oggetto di quel tipo con il nome specificato esiste già, anche se potrebbe non avere necessariamente lo stesso sottotipo o la stessa disposizione nel gruppo di condivisione code. Non è possibile avere un oggetto definito localmente e una copia locale di un oggetto gruppo con lo stesso nome; per le code locali, non è possibile avere una coda condivisa con lo stesso nome di una coda con qualsiasi altra disposizione. Dove applicabile, *esistente - disposizione* identifica la disposizione QSG dell'oggetto esistente.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con un altro nome o con l'opzione REPLACE oppure utilizzare l'oggetto esistente, come appropriato.

CSQM096I

csect - name parola chiave (valore) NOME CON LUNGHEZZA NON VALIDA

Gravità

8

Spiegazione

È stato specificato un nome di lunghezza non corretta.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con un nome della lunghezza corretta. Per ulteriori informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM097I

csect - name parola chiave (valore) NOME NON PUÒ ESSERE COMPLETAMENTE VUOTO

Gravità

8

Spiegazione

È stato specificato un nome vuoto. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con un nome non vuoto. Per ulteriori informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM098I

csect - name parola chiave (valore) FIELD TOO LONG

Gravità

8

Spiegazione

È stato specificato un parametro numerico o carattere ma è troppo lungo oppure (se *valore* è vuoto) è stato specificato un elenco di parametri carattere con una lunghezza totale troppo lunga.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con la lunghezza campo corretta. Per ulteriori informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM099I

csect - name parola chiave (valore) NOME IN USO COME UN TIPO DIVERSO

Gravità

8

Spiegazione

Un oggetto è stato specificato come un particolare sottotipo, ma esiste già come un altro sottotipo, anche se potrebbe non avere necessariamente la stessa disposizione nel gruppo di condivisione code. Non è possibile avere un oggetto definito localmente e una copia locale di un oggetto gruppo con lo stesso nome; per le code locali, non è possibile avere una coda condivisa con lo stesso nome di una coda con qualsiasi altra disposizione.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con il nome e il sottotipo corretti. Per ulteriori informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM100I

csect - name parola chiave (valore) VALUE INVALID OR OUT OF RANGE

Gravità

8

Spiegazione

Un valore non è valido o non è compreso nell'intervallo. Ciò potrebbe essere dovuto a:

- È stata immessa una parola chiave che assume una serie di valori carattere, ma il valore specificato non è uno di essi.
- È stata immessa una parola chiave che accetta una serie di valori carattere, ma il valore specificato non è valido per il particolare sottotipo di oggetto.
- È stata immessa una parola chiave che assume un valore numerico limitato, ma il valore specificato non rientra nei limiti.
- È stata immessa una parola chiave che assume un valore carattere o esadecimale, ma il valore specificato non è valido per tale parola chiave.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con il parametro specificato correttamente. Per ulteriori informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM101I

csect - name parola chiave (valore) È ATTUALMENTE IN USO

Gravità

8

Spiegazione

L'oggetto specificato è in uso. Ciò potrebbe essere dovuto a:

- È aperto tramite l'API.
- Un messaggio di trigger è attualmente in fase di scrittura.
- È in fase di eliminazione.
- Quando è una classe di memoria, esiste una coda definita come che utilizza la classe di memoria e ci sono messaggi attualmente nella coda.
- Quando si tratta di una struttura CF, c'è una coda definita come che utilizza la struttura CF e ci sono messaggi attualmente sulla coda o la coda è aperta.
- Quando si modifica il tipo di indice di una coda, le condizioni necessarie relative ai messaggi e all'attività di cui non è stato eseguito il commit non vengono soddisfatte.
- Quando si modifica la coda di trasmissione predefinita, la vecchia coda viene attualmente utilizzata come coda di trasmissione per impostazione predefinita.
- Sebbene l'opzione FORCE sia stata specificata per superare l'oggetto aperto tramite l'API, l'oggetto è stato creato con una versione precedente di IBM MQ.
- Non esiste alcuna connessione dal gestore code alla struttura.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Le alternative sono:

- Attendere che l'oggetto sia stato chiuso o eliminato.

Nota: Gli MCA per i canali ricevanti o l'agent IGQ (intra - group queuing) possono mantenere le code di destinazione aperte per un periodo di tempo anche quando i messaggi non vengono trasmessi e quindi tali code potrebbero sembrare in uso.

- Attendere che tutte le code che utilizzano una classe di memoria siano vuote
- Attendere che la coda sia vuota
- Attendere che l'utilizzo della coda come coda di trasmissione predefinita sia terminato

Non è possibile utilizzare l'opzione FORCE del comando ALTER per superare le situazioni che causano questo messaggio.

Per ulteriori informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM102E

csect - name SSLCIPH sslciph IS A WEAK O BROKEN CIPHERSPEC

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile definire o modificare un canale, perché il parametro SSLCIPH specificato contiene un CipherSpec potenzialmente non sicuro.

Azione di sistema

Il canale denominato non è definito o modificato

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la CipherSpec specificata nel parametro SSLCIPH e considerare l'utilizzo di una CipherSpec più sicura.

Se si desidera riabilitare l'utilizzo di CipherSpecs deboli, è possibile farlo aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata CSQWEAK al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//CSQWEAK DD DUMMY
```

Se si desidera riattivare il supporto SSLv3 disabilitato in IBM MQ, è possibile farlo aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata CSQXSSL3 al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//CSQXSSL3 DD DUMMY
```

È necessario specificare entrambe le precedenti istruzioni DD dummy, se si desidera abilitare una SSLv3-based CipherSpec debole.

Esistono meccanismi alternativi che possono essere utilizzati per riabilitare forzatamente i CipherSpecs deboli e il supporto SSLv3, se la modifica della definizione dei dati non è adatta. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio IBM.



Attenzione: La riabilitazione di CipherSpecs in questo modo lascia i sistemi esposti a possibili problemi di sicurezza. È necessario utilizzare CipherSpecs che utilizzano solo il protocollo TLS, anziché SSLv3.

CSQM103I

csect - name parola chiave (valore) QSGDISP (disposizione) HA MESSAGGI ASSOCIATI

Gravità

8

Spiegazione

Una coda locale specificata per l'eliminazione ha dei messaggi associati e la richiesta DELETE non includeva l'opzione PURGE.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Cancellare la coda locale quando è vuota oppure immettere nuovamente la richiesta specificando l'opzione PURGE. Se la coda è una copia locale di un oggetto di gruppo, è necessario emettere la richiesta specificando esplicitamente PURGE per la copia locale; la specifica di PURGE sulla richiesta di eliminazione dell'oggetto di gruppo non ha alcun effetto.

CSQM104I

csect - name parola chiave (valore) CONTRASSEGNA TO PER ELIMINAZIONE DIFFERITA

Gravità

8

Spiegazione

Una coda dinamica locale specificata su una richiesta DEFINE, ALTER o DELETE è stata contrassegnata per l'eliminazione differita in quanto è stata trovata in uso al momento dell'eliminazione.

Azione di sistema

La coda non è più disponibile per i nuovi utenti e verrà eliminata quando tutti gli utenti esistenti avranno rinunciato all'accesso.

CSQM105I

csect - name 'parola chiave' VALUE IS SAME AS QALIAS NAME

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di DEFINE o ALTER di una coda alias in modo che la coda stessa fosse denominata sulla parola chiave TARGQ. A meno che la coda non sia una coda cluster, ciò non è consentito perché una coda alias può risolversi solo in una coda locale o remota.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con un nome diverso per la parola chiave TARGQ.

CSQM106I

csect - name DEFXMITQ (q - name) NON È CONSENTITO

Gravità

8

Spiegazione

La coda specificata non è consentita per l'utilizzo come coda di trasmissione predefinita in quanto è riservata all'uso esclusivamente da parte del clustering.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con un nome DEFXMLTQ diverso.

CSQM107I

csect - name STGCLASS ATTIVO O CODA IN USO

Gravità

8

Spiegazione

Una richiesta di ALTER o DEFINE REPLACE per una coda locale che implica una modifica al campo STGCLASS non è consentita perché ci sono messaggi sulla coda o altri thread hanno la coda aperta.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Se ci sono messaggi nella coda, è necessario rimuoverli prima di modificare la classe di memoria.

Nota: Se si rimuovono tutti i messaggi dalla coda, potrebbe verificarsi un breve ritardo prima che il comando possa essere elaborato correttamente.

Se altri thread hanno la coda aperta, attendere che abbiano chiuso la coda prima di emettere nuovamente il comando.

CSQM108I

csect - name parola chiave (valore) NOT ALLOWED, INCOMPATIBILI NAME AND TYPE

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di emettere un comando DEFINE su un nome oggetto riservato, utilizzando un tipo di oggetto o un sottotipo non corretto. L'oggetto può essere solo del tipo predeterminato elencato in questo argomento:

Tipo	Oggetto
Qualsiasi coda	SYSTEM.ADMIN.ACTIVITY.QUEUE SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT SYSTEM.ADMIN.COMMAND.EVENT SYSTEM.ADMIN.CONFIG.EVENT SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT SYSTEM.ADMIN.PUBSUB.EVENT SYSTEM.ADMIN.TRACE.ROUTE.QUEUE
Coda alias	SYSTEM.DEFAULT.ALIAS.QUEUE
Alias o coda locale	SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE SYSTEM.COMMAND.INPUT
Coda locale	SYSTEM.CHANNEL.INITQ SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ SYSTEM.CHLAUTH.DATA.QUEUE SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE SYSTEM.CLUSTER.REPOSITORY.QUEUE SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE
Coda modello	SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE SYSTEM.JMS.TEMPQ.MODEL SYSTEM.MQEXPLORER.REPLY.MODEL
Coda remota	SYSTEM.DEFAULT.REMOTE.QUEUE

Tipo	Oggetto
Canale mittente del cluster	SYSTEM.DEF.CLUSSDR
Canale ricevente del cluster	SYSTEM.DEF.CLUSRCVR
Canale di trasmissione	SYSTEM.DEF.SENDER
Canale server	SYSTEM.DEF.SERVER
Canale di ricezione	SYSTEM.DEF.RECEIVER
Canale richiedente	SYSTEM.DEF.REQUESTER
Canale connessione client	SYSTEM.DEF.CLNTCONN
Canale di connessione server	SYSTEM.ADMIN.SVRCONN SYSTEM.DEF.SVRCONN
Informazioni di autenticazione	SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.CRLLDAP
Elenco nomi	SYSTEM.DEFAULT.NAMELIST
Processo	SYSTEM.DEFAULT.PROCESS
Classe di memoria	SISTEMST

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che gli oggetti riservati siano definiti con il sottotipo o il tipo di oggetto corretto.

CSQM109E

csect - name DYNAMIC QUEUE value NOT DELETED, MQRC=mqrc (mqrc-text)

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile eliminare una coda dinamica durante l'elaborazione di chiusura normale, la terminazione del thread o la fine del riavvio del gestore code, poiché si è verificato un errore durante il tentativo di eliminarla. *mqrc* fornisce il codice di errore per l'errore.

Azione di sistema

La coda dinamica indicata non viene eliminata.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni sul codice motivo per determinare il motivo per cui non è stato possibile eliminare la coda e intraprendere l'azione appropriata, se necessario. I codici di errore più probabili sono:

- MQRC_OBJECT_IN_USE
- ERRORE MQRC_PAGESET_
- MQR_Q_NO_EMPTY

CSQM110I

csect - name parola chiave (valore) QSGDISP (disposizione) HAS INCOMPLETE UNITS OF RECOVERY

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando che fa riferimento ad una coda locale che dispone di unità di ripristino incomplete in sospeso.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere il completamento di tutte le unità di ripristino per questa coda prima di tentare di immettere nuovamente il comando.

CSQM111E

csect - name NOT PUT TO THE DEAD QUEUE, MQRC=*mqr*c (*mqr*c - *text*)

Gravità

4

Spiegazione

Un tentativo di inserire un messaggio nella coda di messaggi non recapitabili ha avuto esito negativo. *mqr*c fornisce il codice di errore per l'errore.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni relative a *mqr*c (*mqr*c - *text* fornisce MQRC in formato testo) per determinare la causa del problema.

CSQM112E

csect - name ERROR ACCEDERE *parola chiave* (*valore*)

Gravità

4

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando per un oggetto, non è stato possibile accedere alle informazioni sull'oggetto. Ciò può essere dovuto a un errore sulla serie di pagine zero, o nelle informazioni sulla CF (Coupling Facility), o perché una struttura CFS ha avuto esito negativo, o perché Db2 non è disponibile o è sospeso. Questo messaggio viene emesso con il messaggio CSQM090E o CSQM091E, che include un codice motivo che fornisce ulteriori informazioni sull'errore.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare i messaggi di errore nel log della console che potrebbero essere correlati al problema. Verificare che la serie di pagine zero sia impostata correttamente; per informazioni, consultare [Serie di pagine](#). Se un gruppo di condivisione code è in uso, controllare se la struttura CFS ha avuto esito negativo e verificare che Db2 sia disponibile e non sospeso. Se il messaggio di accompagnamento è CSQM091E, in [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 viene fornita una spiegazione di *mqr*c in tale messaggio e quale azione intraprendere.

CSQM113E

Parola chiave *csect - name* NO SPACE FOR (*valore*) QSGDISP (*disposizione*)

Gravità

8

Spiegazione

Un comando non è riuscito perché la serie di pagine zero è piena o perché la struttura dell'applicazione è piena o perché non sono disponibili altre strutture dell'applicazione nella CF (coupling facility) (il limite è 63).

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire una delle seguenti operazioni, a seconda della causa dell'errore:

- Aumentare la dimensione della serie di pagine zero o la struttura dell'applicazione. Fare riferimento a [Gestione delle serie di pagine](#) per informazioni su come eseguire questa operazione.
- Ridurre il numero di strutture dell'applicazione che si stanno utilizzando.

CSQM114E

csect - name parola chiave (valore) EXCEEDED LOCAL QUEUE LIMIT

Gravità

8

Spiegazione

Un comando non è riuscito perché non è stato possibile definire ulteriori code locali. Esiste un limite di implementazione di 524 287 per il numero totale di code locali che possono esistere. Per le code condivise, esiste un limite di 512 code in una singola struttura CFS (coupling facility structure).

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Eliminare tutte le code esistenti che non sono più richieste.

CSQM115I

csect - name parola chiave (valore) È ATTUALMENTE IN USO, MODIFICA CON FORZATURA NECESSARIA

Gravità

8

Spiegazione

L'oggetto specificato è in uso. Ciò potrebbe essere dovuto a:

- È aperto tramite l'API.
- Quando si modifica l'attributo USAGE di una coda locale, ci sono messaggi attualmente nella coda.
- Quando si modifica la coda di trasmissione predefinita, la vecchia coda viene attualmente utilizzata come coda di trasmissione per impostazione predefinita.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Le alternative sono:

- Attendere che l'oggetto sia stato chiuso o eliminato.

Nota: Gli MCA per i canali ricevanti o l'agent IGQ (intra - group queuing) possono mantenere le code di destinazione aperte per un periodo di tempo anche quando i messaggi non vengono trasmessi e quindi tali code potrebbero sembrare in uso.

- Attendere che la coda venga svuotata.

- Attendere che l'utilizzo della coda come coda di trasmissione predefinita sia terminato.
- Utilizzare il comando ALTER con l'opzione FORCE.

Nota: Le chiamate API successive che fanno riferimento all'oggetto avranno esito negativo con un codice motivo di MQRC_OBJECT_CHANGED.

Per ulteriori informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM117E

csect - name ERROR ACCEDERE parola chiave (valore) QSGDISP (disposizione)

Gravità

4

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando per un oggetto, non è stato possibile accedere alle informazioni sull'oggetto. Ciò può essere dovuto a un errore sulla serie di pagine zero, o nelle informazioni sulla CF (Coupling Facility), o perché una struttura CFS ha avuto esito negativo, o perché Db2 non è disponibile o è sospeso. Questo messaggio viene emesso con il messaggio CSQM090E o CSQM091E, che include un codice motivo che fornisce ulteriori informazioni sull'errore.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare i messaggi di errore nel log della console che potrebbero essere correlati al problema. Se *disposizione* è QMGR, COPY o PRIVATE, verificare che la serie di pagine zero sia impostata correttamente; per informazioni, consultare [Serie di pagine](#). Se la *disposizione* è GROUP o SHARED, verificare se la struttura CFS ha avuto esito negativo e verificare che Db2 sia disponibile e non sia sospesa. Se il messaggio di accompagnamento è CSQM091E, consultare “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per una spiegazione di *mqrc* in tale messaggio e quale azione intraprendere.

CSQM118I

csect - name parola chiave (valore) QSGDISP (disposizione) LEVEL IS INCOMPATIBILI

Spiegazione

Il livello di definizione dell'oggetto specificato non è compatibile con quello del gestore code o degli altri membri del gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Per informazioni sulla migrazione e la compatibilità tra le release, consultare [Migrazione](#).

CSQM119I

csect - name parola chiave (valore) LEVEL IS INCOMPATIBILI

Spiegazione

Il livello di definizione dell'oggetto specificato non è compatibile con quello del gestore code o degli altri membri del gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Per informazioni sulla migrazione e la compatibilità tra le release, consultare [Migrazione](#).

CSQM120I

csect - name parola chiave (valore) NOT ALLOWED FOR SHARED QUEUE

Gravità

8

Spiegazione

Il valore specificato per il nome oggetto o l'attributo non è consentito per una coda locale con una disposizione condivisa o una coda modello utilizzata per creare una coda dinamica condivisa.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQM121I

csect - name parola chiave (valore) NOT ALLOWED, NOT IN QUEUE - SHARING GROUP

Gravità

8

Spiegazione

Il valore specificato per l'attributo richiede un gruppo di condivisione code, ma il gestore code non è in un gruppo.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQM122I

csect - name 'oggetto nome - verbo' COMPLETED FOR QSGDISP (disposizione)

Gravità

0

Spiegazione

L'elaborazione per il comando specificato che fa riferimento a un oggetto con la disposizione indicata è stata completata correttamente.

Azione di sistema

Viene generato un comando che specifica CMDSCOPE (*) per eseguire ulteriori elaborazioni su tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code. Ad esempio, se *disposition* è GROUP, l'elaborazione corrispondente deve essere eseguita per le copie locali dell'oggetto gruppo.

CSQM123I

csect - name 'parola chiave' VALUE NON PUÒ ESSERE MODIFICATO

Gravità

8

Spiegazione

Impossibile modificare il valore per l'attributo specificato.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Per modificare l'attributo, l'oggetto deve essere eliminato e quindi ridefinito con il nuovo valore.

CSQM124I

csect - name parola chiave (valore) ALLOWED ONLY WITH QSGDISP (disposizione)

Gravità

8

Spiegazione

Il valore specificato per l'attributo è consentito solo per un oggetto che ha la disposizione indicata.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQM125I

csect - name parola chiave (valore) QSGDISP (disposizione) WAS NOT FOUND

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando che fa riferimento ad un oggetto che non esiste. Vale a dire, non è stato trovato alcun oggetto con il nome e il tipo specificati (e il tipo secondario, per le code e i canali) e la disposizione nel gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di aver specificato il nome corretto per l'oggetto e il tipo secondario corretto (per code e canali) o la tabella di definizione del canale (per cancellare i canali). Se la *disposizione* è GROUP o SHARED, verificare che Db2 sia disponibile e non sia sospeso. Definire l'oggetto, se necessario.

Nota:

1. Un oggetto dello stesso nome e tipo, ma di una disposizione diversa, potrebbe già esistere.
2. Se si sta gestendo un oggetto coda o canale, un oggetto con lo stesso nome, ma di un sottotipo diverso, potrebbe già esistere.
3. Tenere presente che l'oggetto potrebbe essere stato eliminato di recente da un altro utente o da un altro gestore code nel gruppo di condivisione code.

CSQM126I

csect - name 'parola chiave' ONLY APPLICABLE TO LU62 PROTOCOL

Gravità

8

Spiegazione

La parola chiave denominata può essere specificata solo quando viene specificato TRPTYPE (LU62).

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando senza la parola chiave denominata.

CSQM127I

csect - name parola chiave (valore) IS EMPTY OR WRONG TYPE

Gravità

8

Spiegazione

Un elenco nomi utilizzato per specificare un elenco di cluster non contiene alcun nome o non ha il tipo CLUSTER o NONE.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando specificando un elenco nomi che non sia vuoto e che abbia il tipo CLUSTER o NONE.

CSQM128E

csect - name MQPUT FAILED FOR QUEUE q - name, MQRC=mqrc (mqrc - text)

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando, un tentativo di inserire un messaggio nella coda indicata non è riuscito per il motivo specificato.

Azione di sistema

In generale, il comando non viene attivato. Se il comando era REFRESH QMGR per gli eventi di configurazione, potrebbe essere parzialmente completato come indicato dai precedenti messaggi CSQM169I.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a "Codici di errore e completamento API" a pagina 1180 per informazioni su *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale). Se *mqrc* è 2003, non è stato possibile eseguire il commit del messaggio.

CSQM129I

csect - name parola chiave (valore) HA TIPO DI CANALE NON CORRETTO

Gravità

8

Spiegazione

Il comando (o il comando con la disposizione particolare) non può essere utilizzato con il canale denominato perché non può essere utilizzato per i canali di quel tipo.

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che siano stati specificati il nome canale e la disposizione corretti nel comando. Per ulteriori informazioni sul comando, consultare Comandi MQSC.

CSQM130I

csect - name RICHIESTA CLUSTER ACCODATA

Gravità

0

Spiegazione

L'elaborazione iniziale di un comando è stata completata correttamente. Il comando richiede ulteriori azioni da parte del gestore repository del cluster, per cui è stata accodata una richiesta.

Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQ9022I per indicare che il comando è stato completato correttamente, in quanto è stata inviata una richiesta. **Non** indica che la richiesta cluster è stata completata correttamente. Tali richieste vengono elaborate in modo asincrono dal gestore repository cluster; eventuali errori vengono notificati alla console z/OS , non all'emittente del comando.

Azione di sistema

È stata accodata una richiesta per il gestore repository cluster, che la elaborerà in modo asincrono.

CSQM131I

csect - name INIZIATORE DI CANALI NON ATTIVO, COMANDI CLUSTER E CANALE NON CONSENTITI

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando che richiede l'avvio dell'iniziatore di canali.

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Emettere il comando START CHINIT per avviare l'iniziatore di canali e immettere nuovamente il comando.

CSQM132I

csect - name CHANNEL INITIATOR GIÀ ATTIVO

Gravità

8

Spiegazione

Il comando START CHINIT è stato immesso ma l'iniziatore del canale è già attivo.

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

CSQM133I

csect - name IMPOSSIBILE AVVIARE L'INIZIATORE DI CANALI

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando START CHINIT ma non è possibile avviare l'iniziatore di canali.

Questo potrebbe essere per uno dei motivi seguenti:

- Il sistema non ha consentito la creazione dello spazio di indirizzi dell'iniziatore di canali in questo momento a causa di un carico di lavoro di sistema elevato
- Memoria insufficiente per avviare lo spazio di indirizzi dell'iniziatore di canali
- Il sistema ha tentato di ottenere più spazi di indirizzo del numero massimo supportato
- Il gestore code era in fase di disattivazione o chiusura.

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando quando il carico di lavoro del sistema è ridotto e quando il gestore code non è in fase di arresto.

CSQM134I

csect - name parola chiave del comando (valore) COMMAND ACCEPTED

Gravità

0

Spiegazione

L'elaborazione iniziale per un comando è stata completata correttamente. Il comando richiede un'ulteriore azione da parte dell'iniziatore del canale, per cui è stata accodata una richiesta. I messaggi che riportano l'esito positivo o meno dell'azione verranno inviati successivamente all'emittente del comando.

Azione di sistema

È stata accodata una richiesta per l'iniziatore del canale. Ulteriori messaggi verranno prodotti una volta completato il comando.

CSQM135I

csect - name NESSUN INIZIATORE DI CANALI DISPONIBILE

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando per un canale condiviso, ma non era disponibile alcun iniziatore di canale adatto per qualsiasi gestore code attivo nel gruppo di condivisione code. Ciò potrebbe essere dovuto a:

- nessun iniziatore di canali in esecuzione
- gli iniziatori di canali in esecuzione sono troppo occupati per consentire l'avvio di un canale o di un canale del tipo specifico

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Avviare un nuovo iniziatore di canali (su un gestore code attivo in cui non è in esecuzione alcun iniziatore di canali) oppure riprovare quando vi sono meno canali in esecuzione.

CSQM136I

COMANDO NON CONSENTITO, SERVER DEI COMANDI NON DISPONIBILE

Spiegazione

È stato immesso un comando per l'iniziatore del canale, ma il server dei comandi non è in esecuzione e non abilitato, quindi non è possibile elaborare il comando.

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando START CMDSERV per avviare il server dei comandi ed emettere nuovamente il comando.

CSQM137I

csect - name parola chiave del comando COMMAND ACCEPTED

Gravità

0

Spiegazione

L'elaborazione iniziale per un comando è stata completata correttamente. Il comando richiede un'ulteriore azione da parte dell'iniziatore del canale, per cui è stata accodata una richiesta. I messaggi che riportano l'esito positivo o meno dell'azione verranno inviati successivamente all'emittente del comando.

Azione di sistema

È stata accodata una richiesta per l'iniziatore del canale. Ulteriori messaggi verranno prodotti una volta completato il comando.

CSQM138I

csect - name AVVIO INIZIATORE CANALE

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando START CHINIT e lo spazio di indirizzo dell'iniziatore di canali è stato avviato correttamente.

Azione di sistema

Ulteriori messaggi verranno prodotti quando l'iniziatore di canali stesso è stato avviato.

CSQM139I

csect - name INDXTYPE (MSGTOKEN) NON CONSENTITO PER LA CODA DINAMICA TEMPORANEA

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di definire o modificare una coda dinamica temporanea da cui è possibile richiamare i messaggi utilizzando i token dei messaggi. Questa combinazione non è consentita.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti.

CSQM140I

csect - name 'parola chiave' NOT ALLOWED WITH TRPTYPE (*valore*)

Gravità

8

Spiegazione

La parola chiave denominata non può essere utilizzata su un comando START LISTENER per il tipo di trasporto visualizzato.

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con le parole chiave corrette.

CSQM141I

csect - name 'LUNAME' RICHIESTO CON TRPTYPE (LU62)

Gravità

8

Spiegazione

È stato emesso un comando START LISTENER specificando TRPTYPE (LU62), ma senza la parola chiave LUNAME. La parola chiave LUNAME è obbligatoria con TRPTYPE (LU62).

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con le parole chiave corrette.

CSQM142I

csect - name CLUSTER (nome - cluster) REPOSITORY NON SI TROVA SU QUESTO GESTORE CODE

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando RESET CLUSTER, ma il gestore code non fornisce un servizio di gestione del repository completo per il cluster specificato. In altre parole, l'attributo REPOS del gestore code non è *nome - cluster* oppure l'elenco nomi specificato dall'attributo REPOSNL del gestore code non contiene *nome - cluster* o non è di tipo CLUSTER o NONE.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti o sul gestore code corretto.

CSQM143I

csect - name ARGOMENTI DEL CLUSTER INIBITI A CAUSA DI PSCLUS (DISABILITATO)

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di definizione di un argomento cluster quando l'attributo del gestore code PSCLUS è impostato su DISABLED.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera abilitare il clustering di pubblicazione / sottoscrizione, modificare l'attributo PSCLUS su tutti i gestori code nel cluster in ENABLED.

CSQM144I

csect - name parola chiave (valore) NON PUÒ ESSERE UNA CODA CLUSTER

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di definire o modificare una coda per renderla parte di un cluster. Ciò non è consentito se la coda è dinamica o è una delle seguenti code riservate:

- SYSTEM.CHANNEL.INITQ
- SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ
- SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE
- SYSTEM.CLUSTER.REPOSITORY.QUEUE
- SYSTEM.COMMAND.INPUT
- SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ
- SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Emettere nuovamente il comando con i valori corretti.

CSQM145I

csect - name 'keyword' VALUE REQUIRED FOR SHARED QUEUE

Gravità

8

Spiegazione

È necessario specificare un valore non vuoto per la parola chiave denominata per una coda locale con una disposizione condivisa o una coda modello utilizzata per creare una coda dinamica condivisa.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con un valore per la parola chiave aggiunta.

CSQM146I

csect - name parola chiave (valore) VALUE IS REPEATED

Gravità

8

Spiegazione

È stata immessa una parola chiave che accetta un elenco di valori e il valore denominato appare più di una volta nell'elenco.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con il parametro specificato correttamente. Per ulteriori informazioni sul comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM147I

csect - name 'keyword1' AND 'keyword2' I VALORI DEVONO ESSERE ENTRAMBI VUOTI O NON VUOTI

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di definire o modificare un oggetto in modo che avesse un valore vuoto per una delle parole chiave specificate e un valore non vuoto per l'altra. Entrambi questi valori devono essere vuoti o non vuoti.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti.

CSQM148I

csect - name 'keyword' NOT ALLOWED WITH TYPE 'valore'

Gravità

8

Spiegazione

La parola chiave denominata non può essere specificata per le code o i canali del tipo visualizzato.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando senza la parola chiave denominata.

CSQM149I

csect - name 'keyword' REQUIRED WITH TYPE 'valore'

Gravità

8

Spiegazione

La parola chiave denominata non è stata specificata ma è richiesta per le code o i canali del tipo visualizzato.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con la parola chiave denominata aggiunta.

CSQM150I

csect - name 'keyword1' AND 'keyword2' VALUES ARE INCOMPATIBILI

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di definire o modificare un oggetto in modo che avesse valori incompatibili per le parole chiave specificate.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti. Per informazioni sulle limitazioni sui valori delle parole chiave, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM151I

csect - name 'keyword1' AND 'keyword2' I VALORI NON POSSONO ESSERE ENTRAMBI NON VUOTI

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di definire o modificare un oggetto in modo che avesse valori non vuoti per entrambe le parole chiave specificate. Uno di questi valori non può essere vuoto.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti.

CSQM152I

csect - name USAGE (XMITQ) NOT ALLOWED FOR CLUSTER QUEUE

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di definire o modificare una coda in modo che fosse sia una coda di trasmissione che un cluster. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti.

CSQM153E

csect - name Db2 NON DISPONIBILE

Gravità

8

Spiegazione

Poiché Db2 non è disponibile o non è più disponibile, il gestore code non può gestire il comando per una struttura CF o un canale condiviso.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i messaggi precedenti sulla console z/OS per individuare il motivo per cui Db2 non è disponibile e riprendere la connessione o riavviare Db2 , se necessario.

CSQM154E

csect - name ERROR ACCESSO Db2

Gravità

8

Spiegazione

Poiché si è verificato un errore durante l'accesso a Db2, il gestore code non può gestire il comando per una struttura CF o un canale condiviso.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Risolvere l'errore riportato nei precedenti messaggi.

CSQM155I

csect - name STATUS (STOPPED) NOT ALLOWED WITH QMNAME OR CONNAME

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di arrestare un canale utilizzando STATUS (STOPPED), ma è stato specificato anche un nome gestore code o un nome connessione. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti.

CSQM156I

csect - name INDXTYPE (GROUPID) NOT ALLOWED FOR *parola chiave (valore)*

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di definire o modificare una coda con un nome riservato in modo che avesse un tipo di indice GROUPID. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti.

CSQM157E

parola chiave csect - name NO SPACE FOR (*valore*)

Gravità

8

Spiegazione

Un comando IBM MQ DEFINE CFSTRUCT non è riuscito perché non sono più disponibili strutture dell'applicazione nella CF (coupling facility) (il limite è 63).

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Ridurre il numero di strutture dell'applicazione che si stanno utilizzando.

CSQM158I

csect - name RECOVER (YES) NOT ALLOWED WITH CFLEVEL (*valore*)

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di definire o modificare una struttura di CF per supportare il recupero, ma il livello della struttura di CF era inferiore a 3. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti. Non è possibile modificare il livello di una struttura CF; è necessario eliminare la struttura e ridefinirla.

CSQM159I

csect - name verb - name object (obj-name) NOT ALLOWED, INCOMPATIBILI QUEUE MANAGER
CMDLEVELS

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di modificare il livello CF di una struttura CF o di eliminare la struttura. Questa azione richiede che tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code abbiano un determinato livello di comandi. Alcuni gestori code hanno un livello inferiore.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code dispongano del livello di comando appropriato. Per informazioni sulle limitazioni del comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM160I

csect - name parola chiave (valore) IS NOT UNIQUE

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando che fa riferimento a un oggetto che esiste con più di una disposizione nel gruppo di condivisione code, quindi non è possibile determinare l'oggetto da utilizzare.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Eliminare uno degli oggetti.

CSQM161I

csect - name ATTRIBUTI DELLA CODA INCOMPATIBILI

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando MOVE QLOCAL, ma le code coinvolte hanno valori differenti per uno o più di questi attributi: DEFTYPE, HARDENBO, INDXTYPE, USAGE. I messaggi non possono essere spostati in modo sicuro se questi attributi differiscono.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che i nomi delle code siano stati immessi correttamente. Modificare gli attributi della coda come necessario.

CSQM162I

csect - name parola chiave (valore) MAXDEPTH È TROPPO PICCOLO

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando MOVE QLOCAL, ma il valore dell'attributo MAXDEPTH per la coda di destinazione è troppo piccolo per consentire lo spostamento di tutti i messaggi.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare il valore MAXDEPTH per la coda.

CSQM163I

csect - name ERROR USING keyword (value), MQRC=mqrc (mqrc-text)

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando MOVE QLOCAL, un tentativo di aprire la coda indicata o di richiamare o inserire un messaggio per essa non è riuscito per il motivo specificato. Ad esempio, un inserimento nella coda di destinazione avrà esito negativo se un messaggio è troppo lungo.

Azione di sistema

Il comando interrompe l'elaborazione. Se alcuni messaggi sono già stati spostati e sottoposti a commit, rimarranno nella coda di destinazione; il resto dei messaggi non verrà spostato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testo) e intraprendere l'azione appropriata per risolvere il problema.

CSQM164I

csect - name parola chiave (valore) HA MESSAGGI ASSOCIATI AD ESSO

Gravità

8

Spiegazione

È stato emesso un comando MOVE QLOCAL specificando TYPE (MOVE), la coda di destinazione ha già dei messaggi associati.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che il nome della coda sia stato immesso correttamente. Determinare se è sicuro aggiungere messaggi alla coda, quindi immettere nuovamente il comando utilizzando l'opzione TYPE (ADD).

CSQM165I

csect - name n MESSAGGI SPOSTATI

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando MOVE QLOCAL che ha spostato il numero indicato di messaggi.

Se il comando è stato completato correttamente e sono stati spostati tutti i messaggi nella coda, ciò conferma il numero di messaggi spostati. Se si è verificato un errore durante lo spostamento dei messaggi, viene visualizzato il numero di messaggi che sono stati spostati correttamente nella coda di destinazione e di cui è stato eseguito il commit.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il comando non è stato completato correttamente, come mostrato dal seguente messaggio CSQ9023E , esaminare il problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQM166I

csect - name parola chiave (valore) NOT AUTHORIZED

Gravità

8

Spiegazione

Non si dispone dell'autorizzazione appropriata per utilizzare il comando per l'oggetto specificato.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito per tale oggetto.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il nome oggetto sia stato immesso correttamente. Se necessario, richiedere a qualcuno che sia autorizzato a utilizzare l'oggetto di emettere il comando o ottenere l'autorizzazione necessaria.

CSQM167I

csect PERFORMANCE EVENTS DISABLED

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando che richiedeva l'abilitazione degli eventi delle prestazioni.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando ALTER QMGR per impostare l'attributo PERFMEV su ENABLED se sono richiesti eventi di prestazioni.

CSQM168I

csect - name EVENTI DI CONFIGURAZIONE DISABILITATI

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando che richiedeva l'abilitazione degli eventi di configurazione.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando ALTER QMGR per impostare l'attributo CONFIGEV su ENABLED se sono richiesti eventi di configurazione.

CSQM169I

csect - name object - type OGGETTI: *m* TROVATO, *n* EVENTI GENERATI

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando REFRESH QMGR per gli eventi di configurazione. Sono stati trovati *m* oggetti del tipo indicato che corrispondevano ai criteri di selezione specificati (come il nome o l'ora della modifica) e sono stati generati *n* messaggi di evento. Il numero di messaggi di evento potrebbe essere inferiore al numero di oggetti trovati perché alcuni oggetti potrebbero essere esclusi, come le code dinamiche temporanee o gli oggetti in fase di eliminazione. Potrebbe essere inferiore al numero di oggetti trovati se si è verificato un problema con la coda eventi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se *n* è inferiore a *m*, ma il messaggio CSQ9022I segue questi messaggi per indicare che il comando è stato completato correttamente, non è necessaria alcuna azione. Altrimenti, esaminare il problema con la coda eventi come riportato nei messaggi precedenti.

CSQM170I

csect - name REFRESH CONFIGURATION EVENTS SINCE *data/ora*

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando REFRESH QMGR per eventi di configurazione che specificano un intervallo di aggiornamento con la parola chiave INCLINT. I messaggi di evento verranno generati per tutti gli oggetti con una data e ora di modifica successiva a *data/ora* (purché corrispondano a qualsiasi altro criterio di selezione specificato, come il nome o il tipo). Tuttavia, i messaggi di evento non verranno generati per gli oggetti eliminati dopo tale ora.

CSQM171I

csect - name AGGIORNAMENTO EVENTI DI CONFIGURAZIONE NECESSARIO

Gravità

0

Spiegazione

È stato emesso un comando ALTER QMGR che abilita gli eventi di configurazione. I messaggi di evento devono essere generati per garantire che le informazioni di configurazione siano complete e aggiornate.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se sono richieste informazioni di configurazione complete, effettuare una delle seguenti operazioni, come appropriato:

- Se questa è la prima volta che gli eventi di configurazione vengono abilitati, utilizzare il comando REFRESH QMGR TYPE (CONFIGEV) per generare eventi di configurazione per **tutti** gli oggetti. Se si dispone di molti oggetti, potrebbe essere preferibile utilizzare diversi comandi di questo tipo ciascuno con una diversa selezione di oggetti, ma in modo che tutti siano inclusi.

- Altrimenti, utilizzare il comando REFRESH QMGR TYPE (CONFIGEV) per generare eventi che sostituiscano quelli non generati mentre gli eventi di configurazione erano disabilitati; specificare il parametro INCLINT per coprire questo periodo.

CSQM172I

csect - name 'parola chiave' NOT ALLOWED WITH TYPE (valore)

Gravità

8

Spiegazione

La parola chiave denominata non può essere specificata con il valore TYPE visualizzato.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando senza la parola chiave denominata.

CSQM173I

csect - name EXPIRED MESSAGE SCAN REQUESTED FOR m CODE

Gravità

0

Spiegazione

È stato emesso un comando REFRESH QMGR per la scansione dei messaggi scaduti. Sono state trovate *m* code che corrispondono ai criteri di selezione specificati.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQM174E

csect - name 'keyword' non è consentito con CFLEVEL (cflevel) - questa parola chiave richiede CFLEVEL (5)

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di definire o modificare il valore di un attributo di struttura correlato a SMDS, ma il livello della struttura era inferiore a CFLEVEL (5). Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con valori corretti. Non è possibile modificare il livello di una struttura CF; è necessario eliminare la struttura e quindi definirla nuovamente.

CSQM175E

csect - name 'parola chiave' non può essere modificato perché un dataset è attualmente attivo per questa struttura

Gravità

8

Spiegazione

Le parole chiave DSGROUP e DSBLOCK possono essere modificate solo prima che sia stato assegnato il primo dataset per la struttura. Una volta che un dataset SMDS è diventato attivo per questa struttura, questi valori di attributo non possono essere modificati.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando ed emettere nuovamente il comando correttamente.

CSQM176E

csect - name attualmente non è possibile reimpostare SMDS sulla *parola chiave(valore)*

Gravità

8

Spiegazione

Un comando **RESET SMDS** ha richiesto una modifica di stato non compatibile con lo stato esistente.

- L'opzione **STATUS(FAILED)** è consentita solo quando lo stato corrente è **ACTIVE** o **RECOVERED** (o già **FAILED**, nel qual caso il comando non ha effetto).
- L'opzione **STATUS(RECOVERED)** è consentita solo quando lo stato corrente è **FAILED** (o già **RECOVERED**).

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente.

CSQM177I

csect - name 'keyword' NOT ALLOWED WITH ACTION '*valore*'

Gravità

8

Spiegazione

Non è possibile specificare la parola chiave indicata per le impostazioni di autenticazione del canale dell'azione visualizzata.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando senza la parola chiave denominata.

CSQM178I

csect - name ACTION NOT ALLOWED FOR CHANNEL *tipo - canale(nome - canale)*

Gravità

8

Spiegazione

L'azione MATCH (RUNCHECK) richiesta non può essere effettuata sul canale con i parametri specificati. Ciò può essere dovuto a: -

- Il canale è un SVRCONN ed è stato fornito il parametro QMNAME.
- Il canale non è un SVRCONN ed è stato fornito il parametro CLNTUSER

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere i parametri specificati o modificare il canale sul tipo di canale appropriato ed emettere di nuovo il comando.

CSQM179I

csect - name CHANNEL VERRÀ ESEGUITO UTILIZZANDO MCAUSER (*userid*)

Gravità

0

Spiegazione

Non è stato trovato alcun record di autenticazione di canale corrispondente (CHLAUTH) che corrisponda ai campi forniti.

Nota:

1. Il valore MCAUSER restituito non prende in considerazione le azioni possibili da un'uscita di sicurezza del canale.
2. Le regole di autenticazione di canale che corrispondono al nome host si applicano solo se l'attributo REVDNS del gestore code è abilitato e il server DNS restituisce un nome host valido per l'indirizzo IP.

CSQM181I

csect - name MEMORIA INSUFFICIENTE PER COMPLETARE IL COMANDO

Gravità

8

Spiegazione

Memoria insufficiente per completare l'elaborazione del comando.

Azione di sistema

Il comando termina. Qualsiasi elaborazione già completata può essere conservata o ripristinata.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento ai messaggi di accompagnamento per determinare quale elaborazione è stata eseguita. Ripetere il comando, se appropriato, quando il gestore code è meno occupato. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario aumentare la dimensione della regione utilizzata dal gestore code o ridurre il numero di lavori in esecuzione nel sistema.

CSQM182E

csect - name DURABLE SUBSCRIPTIONS NOT ALLOWED

Gravità

8

Spiegazione

È stato emesso un comando DEFINE SUB, ma non è stato possibile effettuare una sottoscrizione durevole.

Questo potrebbe essere per uno dei motivi seguenti:

- L'argomento sottoscritto è definito come DURSUB (NO)
- La coda denominata SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE non disponibile
- I dataset CSQINP2 sono nell'ordine errato, l'ordine è:

```
//CSQINP2 DD DSN=hlq.SCSQPROC(CSQ4INYS),DISP=SHR //
```

```
DD
```

```
DSN=h1q.SCSQPROC(CSQ4INSX),DISP=SHR
//      DD DSN=h1q.SCSQPROC(CSQ4INSG),DISP=SHR
```

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Le sottoscrizioni durevoli vengono memorizzate sul SISTEMA SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE. Verificare che questa coda sia disponibile per l'uso. Le cause possibili dell'errore includono la coda piena, la coda non inserita o la coda non esistente.

Se l'argomento sottoscritto è definito come DURSUB (NO), non è possibile definire amministrativamente una sottoscrizione. L'argomento può essere modificato in DURSUB (YES) per consentire la definizione della sottoscrizione.

CSQM183E

csect - name SOTTOSCRIZIONE INIBITA

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando DEFINE SUB, ma non è stato possibile effettuare una sottoscrizione perché l'argomento sottoscritto è definito come SUB (DISABLED).

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Se l'argomento sottoscritto è definito come SUB (DISABLED), non è possibile definire amministrativamente una sottoscrizione. L'argomento può essere modificato in SUB (ENABLED) per consentire la definizione della sottoscrizione.

CSQM184I

csect - name 'keyword1' AND 'keyword2' I VALORI NON POSSONO ESSERE ENTRAMBI VUOTI

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di definire o modificare un oggetto in modo che avesse valori vuoti per entrambe le parole chiave specificate. È necessario fornire uno di questi valori.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti.

CSQM185E

csect - name LA SOTTOSCRIZIONE HA CORRETTO SUBUSER

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando ALTER SUB, ma non è stato possibile ALTER la sottoscrizione di destinazione perché l'ID utente che esegue ALTER non corrisponde all'attributo SUBUSER della sottoscrizione e la sottoscrizione ha l'attributo VARUSER (FIXED) impostato.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

La sottoscrizione può essere modificata solo dall'ID utente proprietario visualizzato nell'attributo SUBUSER.

CSQM186E

csect - name IMPOSSIBILE MODIFICARE IL VALORE DESTCLAS

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando ALTER SUB, ma non è stato possibile ALTER la sottoscrizione di destinazione perché l'attributo DESTCLAS specificato nella richiesta non corrispondeva a quello della sottoscrizione esistente. DESTCLAS non può essere modificato.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'attributo DESTCLAS corrisponda alla richiesta esistente ed eseguire nuovamente la richiesta.

CSQM187E

csect - name IMPOSSIBILE MODIFICARE IL VALORE DI RAGGRUPPAMENTO

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando ALTER SUB, ma non è stato possibile modificare la sottoscrizione di destinazione perché l'attributo GROUPING specificato nella richiesta non corrisponde a quello della sottoscrizione esistente. Gli attributi GROUPING non possono essere modificati.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che l'attributo GROUPING corrisponda alla richiesta esistente ed eseguire nuovamente la richiesta.

CSQM188E

csect - name IMPOSSIBILE MODIFICARE IL VALORE DELL' AMBITO SECONDARIO

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando ALTER SUB, ma non è stato possibile ALTER la sottoscrizione di destinazione perché l'attributo SUBSCOPE specificato nella richiesta non corrisponde a quello nella sottoscrizione esistente. Impossibile modificare SUBSCOPE.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'attributo SUBSCOPE corrisponda alla sottoscrizione esistente ed eseguire nuovamente la richiesta.

CSQM189E

csect - name IMPOSSIBILE MODIFICARE IL VALORE DEL SELETTORE

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando ALTER SUB, ma non è stato possibile modificare la sottoscrizione di destinazione perché l'attributo SELECTOR specificato nella richiesta non corrisponde a quello della sottoscrizione esistente. SELECTOR non può essere modificato.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che l'attributo SELECTOR corrisponda alla sottoscrizione esistente ed eseguire nuovamente la richiesta.

CSQM190E

csect - name STRINGA ARGOMENTO NON VALIDA

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando DEFINE SUB, ma non è stato possibile effettuare una sottoscrizione perché la stringa dell'argomento non era valida.

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'attributo WSCHEMA è stato impostato su CHAR e:

- L'attributo TOPICSTR contiene un carattere escape non valido oppure
- L'attributo TOPICOBJ fa riferimento a un oggetto TOPIC con un attributo TOPICSTR che contiene un carattere escape non valido.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'attributo TOPICSTR nel comando **DEFINE SUB** per utilizzare correttamente i caratteri di escape. Se il problema è con TOPICSTR in un oggetto TOPIC, correggere tale oggetto TOPIC o fare riferimento ad un oggetto TOPIC differente. Se TOPICSTR deve utilizzare i caratteri in questo modo, impostare l'attributo WSCHEMA su *TOPIC* per evitare errori con i caratteri escape.

CSQM191E

csect - name IMPOSSIBILE MODIFICARE LA STRINGA DI ARGOMENTI

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando DEFINE TOPIC utilizzando la parola chiave REPLACE, fornendo un valore per TOPICSTR diverso dal valore nell'oggetto esistente. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti. Non è possibile modificare la stringa di argomenti in un oggetto argomento; è necessario eliminare l'oggetto e ridefinirlo.

CSQM192I

csect - name L'indirizzo '*indirizzo*' non è valido.

Gravità

8

Spiegazione

L'indirizzo IP o il nome host *indirizzo* contiene caratteri non validi.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con il parametro specificato correttamente. Notare che l'elenco BLOCKADDR può contenere solo indirizzi IP: gli indirizzi nome host non sono consentiti.

CSQM193I

csect - name L'indirizzo IP '*ipaddress*' contiene un intervallo non valido.

Gravità

8

Spiegazione

L'indirizzo IP *ipaddress* contiene un intervallo non valido. Ad esempio, il numero inferiore è maggiore o uguale al numero superiore dell'intervallo.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con il parametro specificato correttamente.

CSQM194I

csect - name Indirizzo IP '*ipaddress1*' si sovrappone all'indirizzo IP esistente '*ipaddress2*'.

Gravità

8

Spiegazione

L'indirizzo IP *ipaddress1* si sovrappone ad un indirizzo IP esistente *ipaddress2*. Ad esempio, gli indirizzi 1.2.3.4-7 e 1.2.3.6-8 si sovrappongono.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con il parametro specificato correttamente.

CSQM195I

csect - name MATCH RUNCHECK FOUND A GENERIC VALUE IN *nome - campo*

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando **DISPLAY CHLAUTH** utilizzando il parametro **MATCH (RUNCHECK)** ed è stato rilevato che il parametro *nome - campo* contiene un valore generico, che non è consentito.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con un valore in *nome - campo* che non sia generico.

CSQM196I

csect - name REQUIRED KEYWORD MISSING FOR *keyword(valore)*

Gravità

8

Spiegazione

Una parola chiave aggiuntiva richiesta non è stata specificata insieme alla parola chiave (*valore*).

Questo messaggio può essere restituito nei seguenti scenari:

- Un comando **DISPLAY CHLAUTH**, specificando **MATCH (RUNCHECK)** non ha specificato la parola chiave **ADDRESS** o una delle parole chiave **CLNTUSR** o **QMNAME**.
- Un comando **SET CHLAUTH**, **MCAUSER** è mancante quando si specifica **USERSRC (MAP)** o **USERSRC** è mancante come **USERSRC (MAP)** è il valore predefinito.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando specificando una delle parole chiave richieste

CSQM197I

csect - name 'keyword' NOT ALLOWED WITH MATCH '*valore*'

Gravità

8

Spiegazione

La parola chiave denominata non può essere specificata per **DISPLAY CHLAUTH** insieme al valore identificato per la parola chiave **MATCH**.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando senza la parola chiave denominata.

CSQM198I

csect - name NOME PROFILO DI AUTENTICAZIONE CANALE NON VALIDO

Gravità

8

Spiegazione

Il nome del profilo canale utilizzato nel comando non era valido.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che i caratteri immessi per il profilo siano validi e immettere nuovamente il comando. Se viene specificato TYPE (BLOCKADDR), verificare che sia specificato anche CHLAUTH ('*')

CSQM199I

csect - name CFCONLOS (TOLLERA) NON CONSENTITO, CMDLEVELS DEL GESTORE CODE NON COMPATIBILE

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di modificare l'attributo del gestore code **CFCONLOS** in un valore di **TOLERATE**, che abilita la tolleranza della perdita di connettività alle strutture Coupling Facility. Questa azione richiede che tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code abbiano un livello di comando di almeno 710. Alcuni gestori code hanno un livello inferiore.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code dispongano del livello di comando appropriato. Per informazioni sulle limitazioni del comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQM201I

csect - name nome - verbo *tipo - oggetto* DETAILS

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio è la risposta ad un comando che visualizza gli attributi o altre informazioni sugli oggetti, quando tale comando è stato immesso dalla console o dal server di inizializzazione del server dei comandi. Mostra gli attributi richiesti per *tipo - oggetto*, come segue:

```
obj-type(name) attribute-value attribute-value : END obj-type DETAILS
```

Consultare il [comando](#) specifico per i dettagli degli attributi e dei valori.

csect - name potrebbe includere il prefisso del comando (CPF), in base a come è stato immesso il comando.

Eccezionalmente, l'ultima riga potrebbe essere:

```
obj-type TERMINATED WITH MAX LINES
```

se il numero di righe consentite in un WTO a più righe da emettere sulla console (255) è stato superato. Questa figura include la prima e l'ultima riga del pannello. L'unico oggetto che potrebbe causare questo messaggio è l'elenco nomi perché la visualizzazione di un elenco nomi completo richiede 263 righe in totale. Ciò si verifica solo quando il comando è stato immesso dalla console. Per i dettagli dei campi riportati, consultare la descrizione del comando.

CSQM224I

csect - name verbo - name obj - type DETTAGLI - ATTUALMENTE DISABILITATO

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso invece di CSQM201I per i record di autenticazione di canale (CHLAUTH) se l'attributo del gestore code CHLAUTH è stato impostato su DISABLED.

Per ulteriori informazioni, consultare la spiegazione del messaggio CSQM201I .

CSQM292I

csect - name MOTORE DI PUBBLICAZIONE / SOTTOSCRIZIONE DISABILITATO

Gravità

0

Spiegazione

Il motore di pubblicazione / sottoscrizione non è disponibile perché è stato disabilitato.

Azione di sistema

Il comando viene attivato, ma non viene restituito alcun risultato perché il motore di pubblicazione / sottoscrizione è stato disabilitato.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio si verifica perché si sta tentando di interrogare il motore di pubblicazione / sottoscrizione ma è stato disabilitato. Per utilizzare il motore di pubblicazione / sottoscrizione, impostare l'attributo gestore code PSMODE su un valore diverso da DISABLED.

CSQM293I

csect - name m obj - type FOUND MATCHING REQUEST CRITERIA

Gravità

0

Spiegazione

È stato emesso un comando che visualizza gli attributi o altre informazioni sugli oggetti. Sono stati trovati *m* oggetti che corrispondevano al criterio di selezione specificato.

Azione di sistema

Per ciascun oggetto trovato, segue un messaggio che ne fornisce i dettagli.

CSQM294I

csect - name CANNOT GET INFORMAZIONI FROM Db2

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando che visualizza gli attributi o altre informazioni sugli oggetti con una disposizione GROUP o SHARED, non è stato possibile ottenere informazioni da Db2. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che Db2 non è disponibile o non è più disponibile, o perché è sospeso, o perché si è verificato un errore nell'accesso a Db2, o perché una tabella Db2 è stata temporaneamente bloccata.

Azione di sistema

Le informazioni sugli oggetti con una disposizione GROUP o SHARED non vengono visualizzate, pertanto le informazioni visualizzate potrebbero essere incomplete.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al log della console per i messaggi che forniscono ulteriori informazioni sull'errore.

CSQM295I

csect - name ERRORE IMPREVISTO DURANTE LA VISUALIZZAZIONE

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave durante l'elaborazione di un comando che visualizza gli attributi o altre informazioni sugli oggetti.

Azione di sistema

L'esecuzione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al log della console per i messaggi che forniscono ulteriori informazioni sull'errore.

CSQM297I

csect - name NO *item* FOUND MATCHING REQUEST CRITERIA

Gravità

0

Spiegazione

Un comando che visualizza gli attributi o altre informazioni sugli oggetti o sullo stato di runtime ha rilevato che non ci sono elementi che corrispondono al nome specificato e soddisfano qualsiasi altro criterio richiesto (come il sottotipo o la disposizione in un gruppo di condivisione code).

CSQM298I

csect - name LUNGHEZZA TOTALE DEL MESSAGGIO CONSENTITA SULLA CONSOLE SUPERATA

Gravità

8

Spiegazione

La lunghezza totale del messaggio per il comando consentito sulla console (32 K) è stata superata.

Azione di sistema

Il comando viene attivato, ma la visualizzazione del comando viene terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Questo errore si verifica se un comando che visualizza attributi o altre informazioni sugli oggetti viene immesso utilizzando un nome generico (ad esempio, DIS Q (*) ALL) e la quantità totale di dati da visualizzare supera 32 K. Per evitare questo problema, cercare di essere più selettivi sulle informazioni richieste (ad esempio, DIS Q (PAY*) ALL).

CSQM299I

csect - name MEMORIA INSUFFICIENTE PER COMPLETARE LA VISUALIZZAZIONE

Gravità

8

Spiegazione

La memoria disponibile non era sufficiente per completare l'elaborazione di un comando che visualizza gli attributi o altre informazioni sugli oggetti.

Azione di sistema

Il comando viene attivato, ma la visualizzazione delle informazioni viene terminata prima del completamento. I dati restituiti sono un sottoinsieme delle informazioni richieste. Fare riferimento al messaggio CSQM293I, che indica quanti oggetti hanno le informazioni restituite. Il messaggio non indica quanti oggetti corrispondenti sono stati trovati.

Risposta del programmatore di sistema

Se questo errore si verifica quando viene utilizzato un nome generico nel comando (ad esempio, DIS QUEUE (*) ALL), provare ad essere più selettivi sulle informazioni richieste (ad esempio, DIS QUEUE (PAY*) ALL). Se il problema persiste, potrebbe essere necessario aumentare la dimensione della regione utilizzata dal gestore code o dall'iniziatore del canale oppure potrebbe essere necessario ridurre il numero di lavori in esecuzione nel proprio sistema.

CSQM4nnI

Dettagli oggetto

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio è composto dall'intero oggetto o dai dettagli dello stato dell'oggetto formattati per l'utilizzo da parte delle applicazioni. Viene emesso in risposta ai comandi immessi dal server dei comandi. Il messaggio CSQ9022I segue questo messaggio.

Il numero del messaggio dipende dal tipo di oggetto o di stato dell'oggetto, come segue:

Numero	Oggetto o tipo di stato
CSQM400I	Oggetto classe di memoria
CSQM401I	Oggetto coda locale
CSQM402I	oggetto coda modello
CSQM403I	oggetto coda alias
CSQM406I	oggetto coda remota
CSQM407I	Oggetto elenco nomi
CSQM408I	Oggetto processo
CSQM409I	Oggetto gestore code
CSQM410I	Oggetto canale mittente
CSQM411I	Oggetto canale server
CSQM412I	Oggetto canale ricevente
CSQM413I	Oggetto canale richiedente
CSQM415I	Oggetto canale di connessione server
CSQM416I	Oggetto canale di connessione client
CSQM417I	Oggetto canale ricevente del cluster
CSQM418I	Oggetto canale mittente cluster
CSQM420I	Stato canale mittente
CSQM421I	Stato canale server
CSQM422I	Stato canale ricevente
CSQM423I	Stato canale richiedente
CSQM425I	Stato del canale di connessione server
CSQM427I	Stato canale ricevente cluster
CSQM428I	Stato canale mittente del cluster

Numero	Oggetto o tipo di stato
CSQM430I	Oggetto struttura CF
CSQM431I	Oggetto coda cluster
CSQM437I	Oggetto delle informazioni di autenticazione
CSQM438I	Oggetto sezione
CSQM439I	Oggetto gestore code cluster
CSQM440I	Stato struttura CF
CSQM441I	Stato coda locale
CSQM442I	Informazioni sulla connessione
CSQM443I	Stato argomento
CSQM444I	Sottoscrizione
CSQM445I	Stato della sottoscrizione
CSQM446I	Pubblica-Sottoscrivi stato
CSQM451I	Statistiche coda locale
CSQM452I	Dataset messaggio condiviso
CSQM453I	Connessione dataset del messaggio condiviso
CSQM454I	Record di autenticazione di canale

CSQM500I

csect - name GROUPUR agent starting TCB=*nome-tcb*

Gravità

0

Spiegazione

L'agent GROUPUR (group unit of recovery) è stato avviato durante l'inizializzazione di un gestore code che si trova in un gruppo di condivisione code. L'agent utilizza TCB *nome - tcb*.

L'agent GROUPUR monitora SYSTEM.QSG.UR.RESOLUTION.QUEUE per elaborare le richieste da altri gestori code all'interno di QSG.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. L'agent GROUPUR è avviato.

CSQM501I

csect - name Arresto dell'agent GROUPUR

Gravità

4

Spiegazione

L'agent GROUPUR (group unit of recovery) è in fase di arresto per uno dei seguenti motivi:

- il gestore code è in fase di arresto
- non è stato in grado di eseguire il ripristino da un errore API IBM MQ o da una chiusura anomala

Azione di sistema

L'agent GROUPUR viene arrestato.

Se l'agent è stato arrestato a causa di un errore, verrà riavviato automaticamente.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code non è in fase di arresto, esaminare la causa dell'errore come riportato nei precedenti messaggi.

CSQM502I

csect - name ha elaborato una richiesta BACKOUT da *qmgr - name* per UOW in dubbio, URID=*urid*, CONNECTION - NAME=*name*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene generato durante l'avvio del gestore code quando l'agent GROUPUR ha elaborato un messaggio sul sistema SYSTEM.QSG.UR.RESOLUTION.QUEUE da un altro gestore code nel gruppo di condivisione code che richiede il backout della UOW specificata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQM503I

csect - name ha elaborato una richiesta COMMIT da *qmgr - name* per UOW in dubbio, URID=*urid*, CONNECTION - NAME=*name*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene generato durante l'avvio del gestore code quando l'agent GROUPUR ha elaborato un messaggio sul sistema SYSTEM.QSG.UR.RESOLUTION.QUEUE da un altro gestore code nel gruppo di condivisione code che richiede il commit della UOW specificata.

Azione di sistema

L'avvio continua.

CSQM504I

csect - name supporto GROUPUR abilitato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene generato durante l'avvio del gestore code o in risposta a un comando ALTER QMGR, se l'attributo del gestore code GROUPUR è abilitato e vengono soddisfatti tutti i controlli di configurazione eseguiti dall'agent GROUPUR.

Azione di sistema

Il gestore code consente alle applicazioni di stabilire transazioni con un'unità di ripristino GROUP.

CSQM505I

csect - name supporto GROUPUR disabilitato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene generato durante l'avvio del gestore code o in risposta a un comando ALTER QMGR se l'attributo GROUPUR del gestore code è disabilitato.

Azione di sistema

Il gestore code impedisce alle applicazioni di stabilire transazioni con una disposizione di unità di ripristino GROUP.

CSQM506I

csect - name l'attributo GROUPUR qmgr è stato disabilitato CODE=*code*

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio viene generato all'avvio del gestore code se l'attributo GROUPUR del gestore code è abilitato, ma uno dei controlli di configurazione eseguiti dall'agent GROUPUR non è riuscito. CODE=*code* contiene un identificativo che indica quale controllo di configurazione non è riuscito.

Azione di sistema

L'attributo GROUPUR del gestore code è disabilitato.

Risposta del programmatore di sistema

Il programmatore del sistema deve utilizzare il codice specificato per identificare quale controllo di configurazione non è riuscito. Se è richiesto il supporto per le unità di ripristino del gruppo, è necessario intraprendere un'azione correttiva e riabilitare l'attributo GROUPUR del gestore code.

CSQM507E

csect - name L'attributo GROUPUR qmgr non è stato abilitato CODE=*code*

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene generato in risposta a un comando ALTER QMGR se un tentativo di abilitare l'attributo del gestore code GROUPUR non riesce perché uno dei controlli di configurazione eseguiti dall'agente GROUPUR non è soddisfatto. CODE=*code* contiene un identificativo che indica quale controllo di configurazione non è riuscito.

Azione di sistema

L'attributo del gestore code GROUPUR rimane disabilitato e il comando ALTER QMGR non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Il programmatore del sistema deve utilizzare il codice specificato per identificare quale controllo di configurazione non è riuscito. È quindi necessario intraprendere un'azione correttiva ed emettere nuovamente il comando ALTER QMGR.

Quando si abilitano le unità di ripristino del gruppo (supporto GROUPUR), vengono eseguiti diversi controlli di configurazione per assicurarsi che i passi di configurazione siano stati completati. Non è consentito abilitare questo supporto se qualsiasi di questi controlli non riesce.

Questi controlli vengono eseguiti anche all'avvio del gestore code se l'attributo GROUPUR del gestore code è abilitato. Se uno di questi controlli ha esito negativo durante l'avvio, le unità di ripristino del gruppo verranno disabilitate fino a quando non si corregge l'errore e si riabilita l'attributo GROUPUR del gestore code.

Se un controllo ha esito negativo, verrà identificato con un codice di ritorno (numero). È possibile utilizzare questo codice per identificare il controllo non riuscito utilizzando il seguente elenco:

1. Questo gestore code non è un componente di un gruppo di condivisione code.
2. Il SISTEMA SYSTEM.QSG.UR.RESOLUTION.QUEUE non esiste.
3. Il SISTEMA SYSTEM.QSG.UR.RESOLUTION.QUEUE non supporta i messaggi persistenti.
4. Il SISTEMA SYSTEM.QSG.UR.RESOLUTION.QUEUE non è indicizzato in base all'ID correlazione.

5. Il SISTEMA SYSTEM.QSG.UR.RESOLUTION.QUEUE non risiede nella struttura CFS (coupling facility structure) dell'applicazione di sistema, CSQSYSAPPL.
6. Il nome del gestore code è uguale al nome del gruppo di condivisione code.

CSQM508E

csect - name L'agent GROUPUR è terminato in modo anomalo. Riavvio

Gravità

8

Spiegazione

L'agent GROUPUR (group unit of recovery) è terminato in maniera anomala perché si è verificato un errore grave, come riportato nei precedenti messaggi.

Azione di sistema

L'agent GROUPUR (group unit of recovery) tenta di riavviare più volte. Se l'errore persiste, viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Accertarsi che il CFSTRUCT denominato CSQSYSAPPL sia configurato per l'operazione GROUPUR. Consultare [Abilitazione delle unità di ripristino GROUP](#).

Esaminare il motivo della chiusura anomala, come riportato nei precedenti messaggi.

CSQM520I

csect - name PSCLUS NON PUÒ ESSERE MODIFICATO, ESISTONO ARGOMENTI CLUSTER

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di impostare l'attributo del gestore code PSCLUS su DISABLED, che indica che l'attività di pubblicazione / sottoscrizione non è prevista in questo cluster tra i gestori code, ma esiste un argomento cluster per cui non è possibile modificare l'impostazione.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera disabilitare il clustering di pubblicazione / sottoscrizione, eliminare tutti gli oggetti argomento del cluster prima di modificare l'attributo PSCLUS su tutti i gestori code nel cluster in DISABLED.

CSQM521I

csect - name CLCHNAME DEVE ESSERE VUOTO PER LA CODA DINAMICA

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di definire o modificare una coda dinamica con un valore non vuoto per l'attributo CLCHNAME, che non è consentito.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con valori di attributo compatibili.

CSQM522I

csect - name NOSHARE NON CONSENTITO CON CLCHNAME NON VUOTO

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di definire o modificare una coda con un valore non vuoto per l'attributo CLCHNAME, ma NOSHARE è stato specificato o implicito.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando, specificando SHARE o un valore vuoto per l'attributo CLCHNAME.

CSQM523I

csect - name CLUSTER O CLROUTE NON POSSONO ESSERE MODIFICATI

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di modificare un argomento gestito che si trova attualmente in un cluster denominato. Mentre un argomento si trova in un cluster, non è consentito modificare l'attributo CLROUTE o modificare l'attributo CLUSTER in un altro nome cluster se CLROUTE è impostato su TOPICHOST.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Per modificare l'attributo CLROUTE o CLUSTER, effettuare le seguenti azioni:

1. Sospendere la messaggistica di pubblicazione / sottoscrizione per l'argomento.
2. Rimuovere l'argomento dal cluster impostando il valore dell'attributo CLUSTER su vuoto.
3. Impostare gli attributi CLROUTE e CLUSTER sul valore richiesto una volta rimosso l'argomento dal cluster.
4. Riprendere la messaggistica di pubblicazione / sottoscrizione quando la modifica è visibile nel cluster e il gestore code ha ricevuto le sottoscrizioni proxy per tutte le sottoscrizioni remote.

CSQM524I

csect - name CONFLITTO CLROUTE RILEVATO PER L'ARGOMENTO CLUSTER

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di definizione di un argomento cluster ma il valore dell'attributo CLROUTE è in conflitto con un argomento esistente, sopra o sotto di esso, nella struttura ad albero dell'argomento.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i requisiti di instradamento del cluster per la struttura ad albero degli argomenti, quindi correggere e immettere nuovamente il comando.

CSQM525I

csect - name obj - type (obj-name) NON ESISTE O NON È DEFINITO CORRETTAMENTE

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non ha potuto completare un'operazione richiesta perché un oggetto denominato *nome - oggetto* di tipo *tipo - oggetto* non esiste o è definito in modo non corretto.

Azione di sistema

L'elaborazione dell'operazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'oggetto sia stato definito correttamente, quindi ripetere l'operazione.

Per informazioni su come definire gli oggetti di sistema, vedere [Definizioni di esempio fornite con IBM MQ](#).

Se questo messaggio è stato emesso per la coda modello SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUEe la coda è stata definita, assicurarsi che abbia i seguenti attributi:

- L'attributo **USAGE** deve essere impostato su **XMITQ**
- L'attributo **QSGDISP** non deve essere **SHARED**
- L'attributo **DEFTYPE** deve essere impostato su **PERMDYN**
- L'attributo **INDXTYPE** deve essere impostato su **CORRELID**
- L'attributo **SHARE** deve essere impostato

CSQM526I

csect - name CERTIFICATE LABEL NOT ALLOWED FOR SSL 3.0 CANALE

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di specificare un'etichetta di certificato per un canale in entrata che utilizza un CipherSpecSSL 3.0 , che non è consentito. Le etichette dei certificati per canali in ingresso sono supportate solo per canali TLS.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Se devi configurare un'etichetta del certificato, modifica il canale per utilizzare un CipherSpecTLS.

CSQM550I

csect - name Passaggio della coda di trasmissione per il canale *channel - name* da *old - xmitq* a *new - xmitq* avviato

Gravità

0

Spiegazione

Una commutazione della coda di trasmissione per il canale identificato da *channel - name* è richiesta a causa di una modifica alla configurazione della coda di trasmissione cluster predefinita del gestore code o all'attributo del nome del canale cluster di una coda di trasmissione cluster. Questo messaggio viene emesso dal gestore code quando viene avviato il processo di commutazione della coda di trasmissione da *old - xmitq* a *new - xmitq* .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQM551I

csect - name Passaggio della coda di trasmissione per il canale *channel - name* completato - *num-msgs* messaggi spostati da *old - xmitq* a *new - xmitq*

Gravità

0

Spiegazione

Una commutazione della coda di trasmissione per il canale identificato da *nome - canale* è stata richiesta a causa di una modifica alla configurazione della coda di trasmissione del cluster predefinita del gestore code o all'attributo del nome del canale cluster di una coda di trasmissione del cluster. Questo messaggio viene emesso dal gestore code quando il processo di commutazione della coda di trasmissione da *old - xmitq* a *new - xmitq* è stato completato.

Durante il processo di commutazione, il gestore code ha spostato *num-msgs* messaggi da *old - xmitq* a *new - xmitq*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQM552E

csect - name Il passaggio della coda di trasmissione per il canale *channel - name* da *old - xmitq* a *new - xmitq* non è riuscito

Gravità

4

Spiegazione

Una commutazione della coda di trasmissione per il canale identificato da *channel - name* è richiesta a causa di una modifica alla configurazione della coda di trasmissione cluster predefinita del gestore code o all'attributo del nome del canale cluster di una coda di trasmissione cluster. Questo messaggio viene emesso se si verifica un errore durante il tentativo di avviare il processo di commutazione della coda di trasmissione da *old - xmitq* a *new - xmitq*.

Azione di sistema

Il processo di commutazione della coda di trasmissione non viene avviato e il canale continua a utilizzare la coda di trasmissione *old - xmitq*.

Il gestore code tenterà di avviare il processo di commutazione al successivo avvio del canale.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il motivo per il quale non è stato possibile avviare il processo di commutazione della coda di trasmissione, come riportato nei messaggi precedenti.

CSQM553I

csect - name Spostamento dei messaggi per il canale *channel - name* dalla coda di trasmissione *old - xmitq* a *new - xmitq*

Gravità

0

Spiegazione

Una commutazione della coda di trasmissione per il canale identificato da *channel - name* è richiesta a causa di una modifica alla configurazione della coda di trasmissione cluster predefinita del gestore code o all'attributo del nome del canale cluster di una coda di trasmissione cluster. Questo messaggio viene emesso quando il processo di spostamento dei messaggi dalla vecchia coda di trasmissione, *old - xmitq*, alla nuova coda di trasmissione, *new - xmitq*, viene avviato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQM554I

csect - name ha spostato i messaggi *num-msgs* per il canale *channel - name* dalla coda di trasmissione *old - xmitq* a *new - xmitq* - *rimanente - msgs* messaggi rimanenti

Gravità

0

Spiegazione

Una commutazione della coda di trasmissione per il canale identificato da *channel - name* è richiesta a causa di una modifica alla configurazione della coda di trasmissione cluster predefinita del gestore code o all'attributo del nome del canale cluster di una coda di trasmissione cluster. Lo switch della coda di trasmissione richiede che i messaggi vengano spostati dalla vecchia coda di trasmissione, *old - xmitq*, alla nuova coda di trasmissione, *new - xmitq*. Questo messaggio viene emesso periodicamente per riportare l'avanzamento di questa operazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se questo messaggio viene emesso ripetutamente, potrebbe indicare che la vecchia coda di trasmissione non può essere svuotata dei messaggi per il canale, il che significa che il processo di commutazione non può essere completato. Le applicazioni continuano a inserire i messaggi nella coda di trasmissione precedente durante il processo di commutazione per preservare l'ordinamento. Se il processo di commutazione non può essere completato, ciò potrebbe indicare che i messaggi vengono inseriti nella vecchia coda di trasmissione più velocemente di quanto possano essere spostati dal processo di commutazione o che i messaggi senza commit rimangono nella vecchia coda di trasmissione per il canale.

CSQM555E

csect - name Spostamento dei messaggi per il canale *channel - name* dalla coda di trasmissione da *old - xmitq* a *new - xmitq* non riuscito

Gravità

8

Spiegazione

Una commutazione della coda di trasmissione per il canale identificato da *channel - name* è richiesta a causa di una modifica alla configurazione della coda di trasmissione cluster predefinita del gestore code o all'attributo del nome del canale cluster di una coda di trasmissione cluster. Lo switch della coda di trasmissione richiede che i messaggi per il canale siano spostati dalla vecchia coda di trasmissione, *old - xmitq*, alla nuova coda di trasmissione, *new - xmitq*. Questo messaggio viene emesso se si verifica un errore durante lo spostamento di questi messaggi.

Azione di sistema

Lo spostamento dei messaggi dalla vecchia coda di trasmissione alla nuova coda di trasmissione viene arrestato. I messaggi esistenti sulla vecchia coda di trasmissione e i nuovi messaggi immessi dalle applicazioni rimangono sulla vecchia coda di trasmissione e non sono disponibili per essere inviati dal canale mittente del cluster fino a quando non viene eseguita un'azione per riavviare il processo di commutazione.

Risposta del programmatore di sistema

È possibile utilizzare i messaggi precedenti per identificare e risolvere la causa dell'errore, quindi riavviare il processo di commutazione arrestando e avviando il canale o utilizzando il programma di utilità CSQUTIL per riavviare l'operazione di commutazione.

CSQM556E

csect - name Impossibile aprire la coda di trasmissione *xmitq - name* per *channel - name*, MQRC=*mqrc (mqrc-text)*

Gravità

8

Spiegazione

Lo switch della coda di trasmissione richiede che i messaggi per il canale vengano spostati dalla vecchia coda di trasmissione alla nuova coda di trasmissione. Questo messaggio viene emesso se la vecchia coda di trasmissione, *xmitq - name*, non può essere aperta a causa del motivo *mqrc* quando si tenta di eseguire questa operazione (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

L'operazione di commutazione ha esito negativo perché non è possibile completare lo spostamento dei messaggi dalla vecchia coda di trasmissione alla nuova coda di trasmissione.

Risposta del programmatore di sistema

È possibile utilizzare il codice di errore per identificare e risolvere la causa dell'errore, quindi riavviare il processo di commutazione arrestando e avviando il canale o utilizzando il programma di utilità CSQUTIL per riavviare l'operazione di commutazione. Se non è possibile risolvere l'errore o se la vecchia coda di trasmissione è stata eliminata, è possibile utilizzare il programma di utilità CSQUTIL per eseguire l'operazione di commutazione senza spostare i messaggi dalla vecchia coda di trasmissione alla nuova coda di trasmissione. Se questa opzione viene utilizzata, è responsabilità dell'amministratore IBM MQ gestire tutti i messaggi per questo canale sulla vecchia coda di trasmissione.

CSQM557E

csect - name Impossibile aprire la nuova coda di trasmissione *xmitq - name* per il canale *channel - name*, MQRC=*mqrc (mqrc-text)*

Gravità

8

Spiegazione

Lo switch della coda di trasmissione richiede che i messaggi per il canale vengano spostati dalla vecchia coda di trasmissione alla nuova coda di trasmissione. Questo messaggio viene emesso se la nuova coda di trasmissione, *xmitq - name*, non può essere aperta per il motivo *mqrc* quando si tenta di eseguire questa operazione (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

L'operazione di commutazione ha esito negativo perché non è possibile completare lo spostamento dei messaggi dalla vecchia coda di trasmissione alla nuova coda di trasmissione.

Risposta del programmatore di sistema

È possibile utilizzare il codice di errore per identificare e risolvere la causa dell'errore, quindi riavviare il processo di commutazione arrestando e avviando il canale o utilizzando il programma di utilità CSQUTIL per riavviare l'operazione di commutazione.

CSQM558E

csect - name Impossibile rendere persistente lo stato della coda di trasmissione per *channel - name*, MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code utilizza i messaggi persistenti sulla coda SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ per tenere traccia della coda di trasmissione utilizzata da ciascun canale mittente del cluster. Questo messaggio viene emesso se non è possibile aggiornare le informazioni di stato su questa coda a causa del motivo *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

L'operazione che richiede l'aggiornamento dello stato della coda di trasmissione persistente non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

È possibile utilizzare il codice motivo per identificare e risolvere la causa dell'errore, quindi esaminare i messaggi successivi per identificare eventuali azioni aggiuntive richieste.

CSQM559I

csect - name Caricamento dello stato della coda di trasmissione del cluster avviato

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code utilizza i messaggi persistenti sulla coda SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ per tenere traccia della coda di trasmissione utilizzata da ciascun canale mittente del cluster. Questo messaggio viene emesso durante l'avvio del gestore code per indicare che il caricamento di queste informazioni è stato avviato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQM560I

csect - name Caricamento dello stato della coda di trasmissione del cluster completato - *num - record* record elaborati

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code utilizza i messaggi persistenti sulla coda SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ per tenere traccia della coda di trasmissione utilizzata da ciascun canale mittente del cluster. Questo messaggio viene emesso durante l'avvio del gestore code per indicare che il caricamento di queste informazioni è stato completato. Il numero di record del canale mittente del cluster elaborati viene identificato da *num - record*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQM561E

csect - name Caricamento dello stato della coda di trasmissione del cluster non riuscito

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code utilizza i messaggi persistenti sulla coda SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ per tenere traccia della coda di trasmissione utilizzata da ciascun canale mittente del cluster. Questo messaggio viene emesso durante l'avvio del gestore code per indicare che si è verificato un errore durante il caricamento di queste informazioni.

Azione di sistema

L'elaborazione continua con la funzione di cluster limitata. Il gestore code non è in grado di stabilire quale coda di trasmissione deve essere utilizzata da ciascun canale mittente del cluster, quindi non è possibile avviare tali canali. Tutte le richieste di inserimento di un messaggio in una coda del cluster remoto avranno esito negativo con MQRC_CLUSTER_RESOURCE_ERROR.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui non è possibile caricare le informazioni sullo stato della coda di trasmissione, come riportato nei precedenti messaggi. Risolvere l'errore e riavviare il gestore code per ripristinare la funzione di cluster. Se non si è in grado di risolvere l'errore, contattare il centro di supporto IBM .

CSQM562E

csect - name record coda di trasmissione cluster duplicato trovato per il canale *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code utilizza i messaggi persistenti sulla coda SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ per tenere traccia della coda di trasmissione utilizzata da ciascun canale mittente del cluster. Questo messaggio viene emesso durante l'avvio del gestore code se viene trovato un record duplicato per un canale.

Azione di sistema

Il record duplicato viene ignorato e l'elaborazione continua, ma il canale può utilizzare una coda di trasmissione non corretta se il record duplicato non doveva essere utilizzato.

Risposta del programmatore di sistema

Questa condizione non dovrebbe verificarsi. Contattare il centro di supporto IBM .

CSQM563E

csect - name Impossibile creare la coda di trasmissione del cluster dinamico *nome - trasmissione*, MQRC=*mqr*c (*mqr*c-text)

Gravità

4

Spiegazione

Un canale è richiesto per passare a una coda di trasmissione dinamica permanente a causa di una modifica alla configurazione predefinita della coda di trasmissione del cluster del gestore code o all'attributo del nome del canale cluster di una coda di trasmissione del cluster. Il gestore code non

è riuscito a creare la coda di trasmissione dinamica permanente, *nome - trasmissione*, a causa del motivo *mqrc*.

Il canale mittente del cluster interessato può essere identificato dal nome della coda di trasmissione perché il nome della coda è nel formato SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT< nome canale>.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

È possibile utilizzare il codice motivo per identificare e risolvere l'errore che ha impedito la creazione della coda di trasmissione del cluster dinamico permanente. Ulteriori messaggi potrebbero essere emessi per fornire ulteriori informazioni. Se il codice di errore è MQRC_UNKNOWN_OBJECT_NAME, significa che la coda modello SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE non è stata definita. La definizione per questa coda modello può essere trovata nell'esempio fornito **CSQ4INSX**.

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQM564E

csect - name Cluster transmission model queue *model - xmitq* ha attributi non corretti

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a creare una coda di trasmissione dinamica permanente per un canale mittente del cluster perché la coda modello *model - xmitq* è stata definita in modo non corretto.

La coda modello deve avere i seguenti attributi:

- L'attributo **USAGE** deve essere impostato su **XMITQ**
- L'attributo **QSGDISP** non deve essere **SHARED**
- L'attributo **DEFTYPE** deve essere impostato su **PERMDYN**
- L'attributo **INDXTYPE** deve essere impostato su **CORRELID**
- L'attributo **SHARE** deve essere impostato

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare e correggere la definizione della coda di trasmissione del modello. La definizione per la coda modello può essere trovata nell'esempio fornito **CSQ4INSX**.

CSQM565E

csect - name Inizializzazione del processore di ritardo di consegna non riuscita, codice di errore

Gravità

8

Spiegazione

L'inizializzazione dell'attività del processore di ritardo consegna non è riuscita con il *codice di errore* specificato. Di conseguenza, tutti i messaggi inviati con ritardo di recapito, utilizzando JMS 2.0, non verranno elaborati e verranno lasciati nella coda di staging del ritardo di recapito.

Azione di sistema

L'attività del processore di ritardo consegna terminerà e non verrà riavviata. I messaggi possono ancora essere inviati alla coda di staging del ritardo di consegna dalle applicazioni JMS 2, tuttavia, i messaggi non verranno elaborati fino a quando l'attività di ritardo di consegna non viene riavviata.

Consultare la risposta del programmatore di sistema per istruzioni su come riavviare il processore di ritardo consegna.

Risposta del programmatore di sistema

Il motivo più probabile per questo messaggio è una carenza di memoria sotto la barra, nel qual caso *codice - motivo* sarà 4. Esaminare la quantità di memoria utilizzata sotto la barra e, se possibile, provare a ridurla. È possibile tentare di riavviare il processore di ritardo di consegna modificando lo stato della coda di staging del ritardo di consegna da 'get enabled' a 'get inibito' e tornare nuovamente allo stato 'get enabled'.

CSQM566I

csect - name Processore ritardo di consegna avviato

Gravità

0

Spiegazione

Il processore dei ritardi di consegna è stato avviato ed è disponibile per elaborare i messaggi dalla coda di staging dei ritardi di consegna.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQM567I

csect - name Processore ritardo di consegna arrestato

Gravità

0

Spiegazione

Il processore dei ritardi di recapito è stato arrestato e non è più disponibile per elaborare i messaggi dalla coda di staging dei ritardi di recapito. Questo messaggio viene emesso nelle situazioni seguenti:

- Il gestore code è in fase di chiusura.
- La coda di staging di ritardo recapito è stata eliminata o non esiste.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQM568E

csect - name Il processore di ritardo di consegna è terminato in modo anomalo, MQRC=*mqrc*

Gravità

4

Spiegazione

Il processore di ritardo consegna ha rilevato un errore, indicato da *mqrc*, ed è stato arrestato.

Azione di sistema

L'attività del processore di ritardo consegna termina e non verrà riavviata. I messaggi possono ancora essere inviati alla coda di staging del ritardo di consegna dalle applicazioni JMS 2, tuttavia, non verranno elaborati fino a quando l'attività di ritardo di consegna non viene riavviata. Consultare la risposta del programmatore di sistema per istruzioni su come riavviare il processore di ritardo consegna.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio viene emesso per molti motivi, alcuni dei quali sono previsti e altri no. Ad esempio, se lo stato della coda di staging del ritardo di recapito viene modificato in 'ricezione inibita', questo messaggio verrà emesso e *mqr*c sarà *MQRC_GET_INHIBITED*. Se il messaggio è previsto, non è richiesta alcuna azione. Se il messaggio non è previsto, utilizzare il valore di *mqr*c qualsiasi altro messaggio per tentare di correggere la situazione. È possibile tentare di riavviare il processore del ritardo di consegna modificando lo stato della coda di staging del ritardo di consegna da 'get enabled' a 'get inibito' e tornare nuovamente allo stato 'get enabled'.

CSQM569I

csect - name Il processore dei ritardi di consegna non è riuscito a ottenere un messaggio con ID di correlazione *correlid*, *MQRC=mqr*c (*mqr*c - *text*)

Gravità

4

Spiegazione

Il processore di ritardo consegna ha tentato di eseguire un MQGET distruttivo per il messaggio con l'ID di correlazione specificato dalla coda di staging di ritardo consegna, SYSTEM.DDELAY.LOCAL.QUEUE. Il messaggio non era più in coda.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare se il messaggio è stato tolto dalla coda di staging del ritardo di recapito per un motivo valido, ad esempio, se è stato inserito per errore. Convalidare le impostazioni di protezione per la coda di staging del ritardo di consegna per garantire che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso ad essa.

CSQM570E

csect - name Il processore dei ritardi di consegna non è riuscito ad elaborare un messaggio con ID di correlazione *correlid*, per la coda *q - name*, in base alle opzioni del report *report - options*, *MQRC=mqr*c (*mqr*c - *text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il processore di ritardo consegna non è stato in grado di inserire il messaggio specificato nella coda specificata e, quindi, stava tentando di inviare il messaggio alla coda di messaggi non recapitabili o di eliminare il messaggio in base alle opzioni di disposizione specificate nel campo di report del messaggio.

Il messaggio potrebbe aver richiesto anche un report di eccezione. Alcune parti dell'elaborazione delle opzioni di disposizione, o del prospetto, non sono riuscite con il codice di ritorno specificato.

Azione di sistema

Viene eseguito il rollback del messaggio nella coda di staging del ritardo di consegna, SYSTEM.DDELAY.LOCAL.QUEUE e rielaborato in un momento stabilito dal sistema.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare le informazioni del messaggio per stabilire la causa del problema. Alcune possibili spiegazioni sono:

- La coda specificata potrebbe non esistere più, essere piena o essere disabilitata.
- Se il messaggio deve essere stato inserito nella coda di lettere non recapitate, verificare che la coda di lettere non recapitate sia definita, non sia piena e sia abilitata per l'inserimento.

- Se è stato generato un messaggio di report di eccezione, verificare che la coda in cui deve essere inserito il report sia definita, non sia piena, sia abilitata all'inserimento e che l'ID utente nel messaggio abbia accesso alla coda.

In caso contrario, verificare che la coda di messaggi non recapitabili sia definita, non sia piena e sia abilitata all'inserimento.

CSQM571I

csect - name Il processore di ritardo consegna ha ricevuto un messaggio non previsto con ID messaggio *msgid*

Gravità

4

Spiegazione

Il processore di ritardo consegna ha ricevuto un messaggio dalla coda di staging di ritardo consegna, SYSTEM.DDELAY.LOCAL.QUEUE, formato non corretto.

Il processore dei ritardi di consegna invia il messaggio alla coda di messaggi non recapitabili o lo elimina in base alle opzioni di disposizione specificate nel campo del report del messaggio.

Azione di sistema

Il processore dei ritardi di consegna invia il messaggio alla coda di messaggi non recapitabili o lo elimina in base alle opzioni di disposizione specificate nel campo del report del messaggio. Se il messaggio ha specificato un report di eccezione, verrà generato.

Risposta del programmatore di sistema

Indagare sul motivo per cui i messaggi non previsti vengono inviati alla coda di staging del ritardo di consegna. Convalidare le impostazioni di protezione per la coda di staging del ritardo di consegna per garantire che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso ad essa.

CSQM580I

csect - name Il nome oggetto cluster *nome_oggetto* ubicato in QMID *qmid_name* viene risolto utilizzando le vecchie informazioni memorizzate nella cache.

Gravità

0

Spiegazione

L'oggetto cluster a cui si fa riferimento è stato risolto utilizzando le vecchie informazioni memorizzate nella cache.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQM999E

csect - name UNRICONOSCIUTO RETURN CODE *ret - code* FOR '*parola chiave*'

Gravità

8

Spiegazione

Un codice di ritorno imprevisto è stato emesso da un comando, relativo alla parola chiave denominata.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Prendere nota del *codice di ritorno* (che viene visualizzato in formato esadecimale) e contattare il centro di assistenza IBM .

Messaggi del server dei comandi (CSQN ...)

CSQN001I

SERVER DEI COMANDI AVVIATO

Gravità

0

Spiegazione

È stata accettata una richiesta di avvio del server dei comandi con il comando START CMDSERV.

Azione di sistema

Il server dei comandi viene attivato per l'avvio.

CSQN002I

SERVER DEI COMANDI GIÀ AVVIATO

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando START CMDSERV, ma il server dei comandi è già in esecuzione.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQN003I

SERVER COMANDI ABILITATO

Gravità

0

Spiegazione

In risposta a un comando START CMDSERV in un file di inizializzazione, il server dei comandi è stato impostato su uno stato abilitato.

Azione di sistema

Il server dei comandi verrà avviato automaticamente al termine dell'inizializzazione.

CSQN004I

SERVER DEI COMANDI GIÀ ABILITATO

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando START CMDSERV, ma il server dei comandi era già abilitato.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQN005I

SERVER DEI COMANDI ARRESTATO

Gravità

0

Spiegazione

È stata accettata una richiesta di arresto del server dei comandi con un comando STOP CMDSERV.

Azione di sistema

Il server dei comandi viene arrestato al termine dell'elaborazione del comando corrente (o immediatamente se non sta elaborando un comando). Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQN201I per confermare che l'arresto è stato avviato.

CSQN006I

SERVER DEI COMANDI GIÀ ARRESTATO

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando STOP CMDSERV, ma il server dei comandi non era in esecuzione.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQN007I

SERVER DEI COMANDI DISATTIVATO

Gravità

0

Spiegazione

In risposta a un comando STOP CMDSERV in un file di inizializzazione, il server dei comandi è stato impostato su uno stato disabilitato.

Azione di sistema

Il server dei comandi non verrà avviato automaticamente al termine dell'inizializzazione.

CSQN008I

SERVER DEI COMANDI GIÀ DISABILITATO

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando STOP CMDSERV, ma il server dei comandi era già disabilitato.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQN009I

csect - namenome - verbonome - pkw COMMAND DISABLED

Gravità

4

Spiegazione

Il comando non è stato elaborato in quanto non era consentito durante questa fase di inizializzazione o di terminazione. *verb - name* potrebbe includere il prefisso del comando (CPF). Ciò dipende da come è stato immesso il comando.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQN011I

STATO SERVER DEI COMANDI ABILITATO

Gravità

0

Spiegazione

Il server dei comandi è in uno stato abilitato; ovvero, il server dei comandi verrà avviato automaticamente al termine dell'inizializzazione.

CSQN012I

STATO SERVER DEI COMANDI DISABILITATO

Gravità

0

Spiegazione

Il server dei comandi è in uno stato disabilitato; ovvero, il server dei comandi non verrà avviato automaticamente al termine dell'inizializzazione.

CSQN013I

STATO SERVER DEI COMANDI IN ESECUZIONE

Gravità

0

Spiegazione

Il server dei comandi è in uno stato di esecuzione; ovvero, il server dei comandi sta attualmente elaborando un comando.

CSQN014I

STATO SERVER DEI COMANDI IN ATTESA

Gravità

0

Spiegazione

Il server dei comandi è in stato di attesa; ovvero, il server dei comandi è in attesa di un messaggio da inserire nella coda di input del comando di sistema.

CSQN015I

STATO SERVER DEI COMANDI ARRESTATO

Gravità

0

Spiegazione

Il server dei comandi è in stato di arresto; ovvero, il server dei comandi non elaborerà alcun comando fino a quando non viene immesso un comando START CMDSERV.

CSQN016I

STATO SERVER DEI COMANDI IN FASE DI AVVIO

Gravità

0

Spiegazione

Il server dei comandi è in stato di avvio; ovvero, è stato immesso un comando START CMDSERV, ma il server dei comandi non è stato ancora avviato.

CSQN017I

STATO SERVER DEI COMANDI IN FASE DI ARRESTO

Gravità

0

Spiegazione

Il server dei comandi è in uno stato di arresto; ovvero, è stato immesso un comando STOP CMDSERV, ma il server dei comandi non è stato ancora arrestato.

CSQN018E

csect - name INTERNAL ERROR FOR *identifier*, RETURN CODE=*rc*

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio potrebbe essere causato da:

Identificativo	Descrizione

INSSRV01	Durante la prima parte dell'inizializzazione, il gestore code non è stato in grado di avviare l'attività che elabora i comandi in CSQINP1.
INSSRV02	Durante la parte successiva dell'inizializzazione, il gestore code non ha potuto avviare l'attività che elabora i comandi in CSQINP2.
RTSSRV01	Dopo che l'inizializzazione è stata completata con il server dei comandi abilitato o in risposta ad un comando START CMDSERV, il gestore code non è stato in grado di avviare l'attività del server dei comandi che elabora i comandi nella coda di input dei comandi di sistema.
GRSSRV01	Una volta completata l'inizializzazione con il server dei comandi abilitato o in risposta a un comando START CMDSERV, il gestore code non è stato in grado di avviare l'attività del server dei comandi che elabora i comandi utilizzando CMDSCOPE.

Azione di sistema

L'attività non è stata avviata.

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare e riavviare il gestore code. Controllare la console per altri messaggi relativi a questo errore e annotare il numero del messaggio, *identificativo* e *rc*. Raccogliere anche il dump di sistema (se ne è stato prodotto uno). Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

CSQN019E

csect - name INTERNAL ERROR FOR *identifier*, RETURN CODE=*rc*

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio potrebbe essere causato da:

Identificativo	Descrizione

INSSRV01	Durante la parte iniziale dell'inizializzazione, si è verificato un errore durante il tentativo di eliminare l'attività che elabora i comandi in CSQINP1.

INSSRV02

Durante la parte successiva dell'inizializzazione si è verificato un errore nel tentativo di eliminare l'attività che elabora i comandi in CSQINP2.

RTSSRV01

Durante la chiusura con il server dei comandi in esecuzione, o in risposta ad un comando START CMDSERV, si è verificato un errore durante il tentativo di eliminare l'attività del server dei comandi che elabora i comandi nella coda di input dei comandi del sistema.

GRSSRV01

Durante la chiusura con il server dei comandi in esecuzione o in risposta ad un comando START CMDSERV, si è verificato un errore durante il tentativo di eliminare l'attività del server dei comandi che elabora i comandi utilizzando CMDSCOPE.

Azione di sistema

Se il valore di *identificativo* era INSSRV01 o INSSRV02, l'errore viene ignorato e l'avvio continua.

Se il valore di *identificativo* era RTSSRV01 o GRSSRV01 e *csect - name* era CSQNESTP, il server dei comandi potrebbe essere stato terminato durante l'elaborazione di un comando.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per altri messaggi relativi a questo errore. Se non si è in grado di risolvere il problema, annotare il numero del messaggio, *identificativo* e *rc*, raccogliere il dump di sistema (se ne è stato prodotto uno) e contattare il centro di assistenza IBM.

CSQN020E

csect - name UNABLE TO START COMMAND SERVER *identificativo*

Gravità

8

Spiegazione

csect - name non è stato in grado di avviare l'attività del server dei comandi *identificativo*.

Azione di sistema

Se *identifier* è INSSRV01 o INSSRV02, l'inizializzazione non viene completata e potrebbe essere prodotto un dump. In altri casi, il server dei comandi non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare e riavviare il gestore code. Contattare il centro di supporto IBM con i dettagli di questo messaggio, di eventuali messaggi precedenti relativi a questo errore e del dump (se applicabile).

CSQN021E

csect - name COMMAND SERVER *identifier* COMPLETAMENTO ANOMALO

Gravità

8

Spiegazione

L'attività del server dei comandi *identificativo* non è stata in grado di completare l'elaborazione durante l'avvio.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code continua.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console z/OS per i messaggi correlati (probabilmente relativi ai dataset CSQINPx). I dataset CSQOUTx devono essere controllati anche per determinare la quantità di elaborazione del comando eseguita prima che si verificasse l'errore. Se necessario, immettere nuovamente i comandi non elaborati oppure risolvere il problema e riavviare il gestore code.

CSQN100I

IL COMANDO SUPERA LA DIMENSIONE MASSIMA, COMANDO IGNORATO

Gravità

4

Spiegazione

La stringa del comando era troppo lunga.

Azione di sistema

Il comando viene ignorato e l'elaborazione di CSQINP1 o CSQINP2 continua.

Risposta del programmatore di sistema

Il comando in questione precede questo messaggio nel dataset CSQOUT1 o CSQOUT2 . Per i dettagli sulla formazione di una stringa di comandi, consultare [Comandi di inizializzazione](#).

CSQN101I

IL COMANDO TERMINA CON UN SEGNO DI CONTINUAZIONE, COMANDO IGNORATO

Gravità

4

Spiegazione

L'ultimo comando nel dataset CSQINP1 o CSQINP2 è terminato con un segno di continuazione.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Il comando in questione precede questo messaggio nel dataset CSQOUT1 o CSQOUT2 . Per i dettagli sulla formazione di una stringa di comandi, consultare [Comandi di inizializzazione](#).

CSQN102I

BUFFER COMANDI NON VALIDO, ERRORE SCONOSCIUTO, COMANDO IGNORATO

Gravità

4

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Questo comando viene ignorato e viene elaborato il comando successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Il comando in questione precede questo messaggio nel dataset CSQOUT1 o CSQOUT2 . Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQN103I

COMMAND PROCESSOR RETURN CODE=*rc*, REASON CODE=*motivo*

Gravità

4

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'elaborazione del comando che precede questo messaggio nel dataset CSQOUT1 o CSQOUT2 . I valori possibili di *rc* sono i seguenti:

Codice di ritorno	Descrizione

00000004

Errore interno

00000008

Errore di preprocessore di comandi o sintassi, consultare le seguenti righe nel dataset CSQOUTx

0000000C

Errore del processore comandi, consultare le seguenti righe nel dataset CSQOUTx

00000010

Fine anomala del processore comandi

00000014

Il comando è stato completato, ma non è disponibile memoria sufficiente per i messaggi

00000018

Il preprocessore comandi non dispone di memoria sufficiente (potrebbero essere presenti ulteriori messaggi relativi a questo errore)

0000001C

Il processore dei comandi non dispone di memoria sufficiente (il comando potrebbe essere parzialmente completato)

00000020

Controllo di sicurezza

00D50102

Vedi [“Codici server dei comandi \(X'D5\)’”](#) a pagina 1053

Nota: Se il codice di ritorno è '00000010', il codice di errore non ha alcun significato.

Se *motivo* è 00000004 e *codice di ritorno* è 00000000, il comando è stato accettato e verrà completato in un secondo momento. Ulteriori messaggi verranno prodotti una volta completato il comando.

In caso contrario, il codice di errore indica il risultato del comando come segue:

Motivo**Descrizione****00000000**

Comando completato

00000004

Completamento parziale

00000008

Comando non attivato

0000000C

Fine anomala processore comandi

FFFFFF

Comando non attivato

Azione di sistema

Se possibile, viene elaborato il comando successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Se *motivo* indica che il comando non è stato completato, esaminare il comando e tutti i messaggi associati.  Consultare [“Messaggi IBM MQ for z/OS , codici di completamento e di errore”](#) a pagina 253 per ulteriori informazioni sui comandi.

Se non si è in grado di risolvere il problema, raccogliere i dataset di input e di output e contattare il centro di supporto IBM .

CSQN104I

INITIRETURN CODE=*rc*, REASON CODE=*motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'elaborazione di uno dei dataset di inizializzazione.

Azione di sistema

L'azione del sistema dipende dal codice di errore (*motivo*). Consultare [“Codici server dei comandi \(X'D5\)”](#) a pagina 1053 per informazioni sul codice ricevuto.

Risposta del programmatore di sistema

La risposta da fornire dipende dal codice di errore (*motivo*). Consultare [“Codici server dei comandi \(X'D5\)”](#) a pagina 1053 per informazioni sul codice ricevuto.

CSQN105I

Comandi da *ddname* per il gestore code *qmgr - name - data/ora*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio forma l'intestazione per i dataset di output CSQOUT1 e CSQOUT2.

CSQN121I

Risposte del comando '*verb - namepkw - name*' da *qmgr - name*

Spiegazione

I seguenti messaggi sono risposte dal gestore code *qmgr - name* al comando indicato - immesso o generato da un altro comando - che specificava CMDSCOPE.

CSQN122I

'*verb - namepkw - name*' comando per il completamento normale CMDSCOPE (*qmgr - name*)

Spiegazione

L'elaborazione del comando indicato che ha specificato CMDSCOPE (*qmgr - name*) - immesso o generato da un altro comando - è stata completata correttamente su tutti i gestori code richiesti.

CSQN123E

Comando '*verb - name pkw - name*' per completamento anomalo CMDSCOPE (*qmgr - name*)

Spiegazione

L'elaborazione per il comando indicato che specifica CMDSCOPE (*qmgr - name*) - immesso o generato da un altro comando - è stata completata, ma non è riuscita. Se il comando è stato inviato a più di un gestore code, potrebbe essere stato completato correttamente su alcuni e non su altri.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare le risposte precedenti dal comando. Immettere nuovamente il comando correttamente, se necessario, per i gestori code in cui non è riuscito.

CSQN127E

Errore del gruppo di condivisione code, motivo=*motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando che specificava CMDSCOPE, il server dei comandi ha rilevato un errore durante il tentativo di inviare i dati alla CF (coupling facility).

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

La risposta da fornire dipende dal codice di errore (*motivo*). Consultare [“Codici CF \(Coupling Facility\) \(X'C5'\)”](#) a pagina 959 per informazioni sul codice.

CSQN128E

Memoria insufficiente per CMDSCOPE (*nome_qmgr*)

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando che specificava CMDSCOPE, il server dei comandi non è stato in grado di ottenere la memoria necessaria.

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riavviare il gestore code dopo aver reso disponibile più memoria.

CSQN129E

Errore durante il salvataggio delle informazioni di risposta del comando

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando che specificava CMDSCOPE o un comando per l'iniziatore di canali, il server dei comandi ha rilevato un errore durante il salvataggio delle informazioni sul comando.

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

La causa più probabile è memoria insufficiente. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riavviare il gestore code dopo aver reso disponibile più memoria.

CSQN130E

Il comando supera la dimensione massima per CMDSCOPE (*qmgr - name*)

Spiegazione

Un comando che specificava CMDSCOPE (*qmgr - name*) era troppo lungo.

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQN131E

CMDSCOPE (*qmgr-name*) non consentito durante il riavvio

Spiegazione

È stato immesso un comando che specificava CMDSCOPE (*qmgr - name*) nel dataset di input di inizializzazione CSQINP1. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando in un momento successivo.

CSQN132E

CMDSCOPE (*nome_qmgr*) non consentito con la disposizione *disposizione*

Spiegazione

È stato emesso un comando che specificava CMDSCOPE (*qmgr - name*) con QSGDISP (*disposizione*) o CHLDISP (*disposizione*). Questa combinazione di valori non è consentita.

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQN133E

CMDSCOPE (*qmgr - name*) non consentito, server dei comandi non disponibile

Spiegazione

Un comando che specificava CMDSCOPE (*qmgr - name*) è stato immesso o generato da un altro comando, ma il server dei comandi non è in esecuzione e non è abilitato.

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando START CMDSERV per avviare il server dei comandi ed emettere nuovamente il comando.

CSQN135E

Il gestore code *qmgr - name* non è attivo nel gruppo di condivisione code

Spiegazione

Un comando che specifica CMDSCOPE (*qmgr - name*) è stato immesso o generato da un altro comando, ma quel gestore code non è attualmente attivo nel gruppo.

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Avviare il gestore code e immettere nuovamente il comando, se necessario.

CSQN136E

Non nel gruppo di condivisione code

Spiegazione

È stato immesso un comando che richiede un gruppo di condivisione code, ma il gestore code non è in un gruppo.

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQN137I

'*nome - comando pkw - name*' accettato per CMDSCOPE (*qmgr - name*), inviato a *n*

Spiegazione

È stato immesso un comando che specificava CMDSCOPE. È stato passato ai gestori code richiesti per l'elaborazione; *n* è il numero di gestori code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQN138I

'verb - name pkw - nome' generato per CMDSCOPE (qmgr - name), inviato a *n*

Spiegazione

Un comando che specificava CMDSCOPE è stato creato in risposta al comando immesso originariamente. È stato passato ai gestori code indicati per l'elaborazione; *n* è il numero di gestori code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQN201I

SERVER DEI COMANDI IN FASE DI CHIUSURA

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio conferma che il server dei comandi è in fase di arresto dopo un errore.

Azione di sistema

Il server dei comandi viene arrestato e non elaborerà ulteriori comandi.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere gli errori riportati nei precedenti messaggi e utilizzare il comando START CMDSERV per riavviare il server dei comandi.

CSQN202I

COMMAND SERVER RETURN CODE=*rc*, REASON=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore nel server dei comandi, come indicato dai precedenti messaggi.

Azione di sistema

L'azione del sistema dipende dal codice di errore (*motivo*). Consultare “Codici server dei comandi (X'D5)” a pagina 1053 o “Codici CF (Coupling Facility) (X'C5)” a pagina 959 per informazioni sul codice.

Risposta del programmatore di sistema

La risposta da fornire dipende dal codice di errore (*motivo*).

Il codice di ritorno *rc* dipende da *motivoed* è utilizzato dal personale di servizio IBM .

CSQN203I

QUEUE *nomecoda*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata API, come indicato nel messaggio precedente, non è stata completata correttamente. Il codice di completamento è *mqcc* e il codice motivo è *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni sui codici di completamento e sui codici di errore.

Se non è possibile risolvere il problema, annotare il numero di messaggi e codici associati all'errore e contattare il centro di supporto IBM .

I codici di errore superiori a 8000 sono codici di errore interni del gestore code. Se tale codice persiste, segnalarlo al centro di supporto IBM .

CSQN205I

COUNT =*count*, RETURN=*rc*, REASON=*reason*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio riporta i risultati del processore dei comandi (per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione [Scrittura di programmi per la gestione di IBM MQ](#)). *count* è il numero di messaggi (incluso questo) da scrivere nella coda di risposta in risposta al comando. I valori possibili di *rc* sono i seguenti:

Codice di ritorno

Descrizione

00000000

Completamento normale

00000004

Errore interno

00000008

Errore del preprocessore di comandi o di sintassi, consultare i seguenti messaggi

0000000C

Errore del processore comandi, consultare i seguenti messaggi

00000010

Fine anomala del processore comandi

00000014

Il comando è stato completato, ma non è disponibile memoria sufficiente per i messaggi

00000018

Il preprocessore comandi non dispone di memoria sufficiente (potrebbero essere presenti ulteriori messaggi relativi a questo errore)

0000001C

Il processore dei comandi non dispone di memoria sufficiente (il comando potrebbe essere parzialmente completato)

00000020

Controllo di sicurezza, controllo autorizzazione ID utente

00000024

Comando troppo lungo, vedere i seguenti messaggi

00000028

Errore del gruppo di condivisione della coda, consultare i seguenti messaggi

00D5xxxx

Vedi [“Codici server dei comandi \(X'D5'\)”](#) a pagina 1053

Nota: Se il codice di ritorno è '00000010', il codice di errore non ha alcun significato.

Se *motivo* è 00000004 e *codice di ritorno* è 00000000, la serie di messaggi di risposta è incompleta. Ulteriori serie di messaggi, ciascuno dei quali include un altro messaggio CSQN205I , verranno

prodotti in un secondo momento. I risultati del comando verranno visualizzati dai codici nel messaggio CSQN205I incluso con la serie finale di messaggi.

In caso contrario, il codice di errore indica il risultato del comando come segue:

Motivo

Descrizione

00000000

Comando completato

00000004

Completamento parziale

00000008

Comando non attivato

0000000C

Fine anomala processore comandi

FFFFFF

Comando non attivato

Azione di sistema

Se possibile, viene elaborato il comando successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Se *motivo* indica che il comando non è stato completato, esaminare il comando e tutti i messaggi associati.  Consultare “Messaggi IBM MQ for z/OS , codici di completamento e di errore” a pagina 253 per ulteriori informazioni sui comandi.

Se non si è in grado di risolvere il problema, raccogliere i dataset di input e di output e contattare il centro di supporto IBM .

CSQN206I

COMMAND SERVER ECBLIST, STOP=*ecb1*, WAIT =*ecb2*

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio riporta i valori ECB associati ad un errore nel server dei comandi.

Azione di sistema

Il server dei comandi viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio è di solito preceduto da CSQN202I . Fare riferimento ai messaggi precedenti per ulteriori informazioni sulla causa del problema.

CSQN207I

IL SERVER DEI COMANDI NON PUÒ APRIRE LA RISPOSTA ALLA CODA

Spiegazione

Il server dei comandi non è stato in grado di aprire la coda di risposta durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN203I viene inviato alla console z/OS che riporta i codici di completamento e motivo dalla richiesta MQOPEN . Le risposte del comando vengono eliminate.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni sui codici di completamento e di errore. Utilizzare queste informazioni per risolvere il problema e riavviare il server dei comandi. Se ciò non consente di risolvere il problema, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM .

- Codici di ritorno e di errore dal messaggio prodotto
- Tutte le informazioni di traccia raccolte

CSQN208E

IL SERVER DEI COMANDI NON RIESCE AD APRIRE LA CODA DI IMMISSIONE COMANDI

Spiegazione

Il server dei comandi non è stato in grado di aprire la coda di immissione comandi del sistema durante l'avvio.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN203I viene inviato alla console z/OS che riporta i codici di completamento e motivo dalla richiesta MQOPEN . Il server dei comandi si arresta, senza elaborare alcun comando.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni sui codici di completamento e di errore. Utilizzare queste informazioni per risolvere il problema e riavviare il server dei comandi. Se ciò non consente di risolvere il problema, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM .

- Codici di ritorno e di errore dal messaggio prodotto
- Tutte le informazioni di traccia raccolte

CSQN209E

ERRORE DEL SERVER DEI COMANDI DURANTE LA CHIUSURA DELLA CODA DI IMMISSIONE COMANDI

Spiegazione

Durante la chiusura del server dei comandi, si è verificato un errore durante la chiusura della coda di immissione dei comandi di sistema.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN203I viene inviato alla console z/OS che riporta i codici di completamento e motivo dalla richiesta MQCLOSE . La procedura di chiusura continua.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni sui codici di completamento e di errore. Se ciò non consente di risolvere il problema, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Codici di ritorno e di errore dal messaggio prodotto
- Tutte le informazioni di traccia raccolte

CSQN210E

ERRORE DEL SERVER DEI COMANDI DURANTE LA CHIUSURA DELLA RISPOSTA ALLA CODA

Spiegazione

Il server dei comandi non è stato in grado di chiudere la coda di risposta durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN203I viene inviato alla console z/OS che riporta i codici di completamento e motivo dalla richiesta MQCLOSE .

Il server dei comandi continua.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni sui codici di completamento e di errore.

CSQN211E

ERRORE DEL SERVER DEI COMANDI DURANTE IL RICHIAMO DALLA CODA DI IMMISSIONE COMANDI

Spiegazione

Il server dei comandi ha rilevato un errore durante il tentativo di richiamare un messaggio dalla coda di input dei comandi di sistema.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN203I viene inviato alla console z/OS , riportando i codici di completamento e motivo dalla richiesta MQGET .

Il server dei comandi viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni sui codici di completamento e di errore. Utilizzare queste informazioni per risolvere il problema e riavviare il server dei comandi. Se ciò non consente di risolvere il problema, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Codici di ritorno e di errore dal messaggio della console
- Tutte le informazioni di traccia raccolte

CSQN212E

ERRORE DEL SERVER DEI COMANDI DURANTE L'IMMISSIONE DELLA RISPOSTA NELLA CODA

Spiegazione

Il server dei comandi non è stato in grado di inserire un messaggio di risposta in una coda di risposta durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN203I viene inviato alla console z/OS che riporta i codici di completamento e motivo dalla richiesta MQPUT . Se possibile, il server dei comandi invia il messaggio di risposta alla coda di messaggi non recapitabili, altrimenti la risposta viene eliminata.

Il server dei comandi continua.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni sui codici di completamento e di errore. Se ciò non consente di risolvere il problema, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Codici di ritorno e di errore dal messaggio prodotto
- Tutte le informazioni di traccia raccolte

CSQN213E

ERRORE SERVER DEI COMANDI, CODA DI IMMISSIONE COMANDI DISABILITATA

Spiegazione

Durante l'attesa di un comando, la coda di immissione del comando di sistema è stata disabilitata.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN203I viene inviato alla console contenente i codici di ritorno e di errore dalla funzione richiesta. Il server dei comandi viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la coda di input dei comandi di sistema da abilitare ed emettere il comando START CMDSERV.

Se il problema persiste, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Codici di ritorno e di errore
- Tutti i dati di traccia raccolti
- Stampa di SYS1.LOGREC

CSQN219E

Impossibile trovare le informazioni di risposta del comando

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione delle risposte da un comando che specificava CMDSCOPE o da un comando per l'iniziatore del canale, il server dei comandi non è riuscito a trovare le informazioni per determinare dove inviare le risposte.

Azione di sistema

Il comando potrebbe non essere elaborato; tutte le risposte del comando vengono eliminate. Il server dei comandi continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM con i dettagli di questo messaggio, i messaggi precedenti relativi a questo errore e il dump (se applicabile).

CSQN220E

Errore durante il controllo dei dati del comando CMDSCOPE

Spiegazione

Il server dei comandi ha rilevato un errore durante il controllo dei dati del comando nella CF (coupling facility).

Azione di sistema

Il messaggio CSQN202I viene inviato alla console z/OS , riportando i codici di ritorno e motivo dalla richiesta.

Il server dei comandi viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici CF \(Coupling Facility\) \(X'C5'\)”](#) a pagina 959 per informazioni sul codice di errore. Utilizzare queste informazioni per risolvere il problema e riavviare il server dei comandi. Se ciò non consente di risolvere il problema, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Codici di ritorno e di errore dal messaggio della console
- Tutte le informazioni di traccia raccolte

CSQN221E

Errore durante la ricezione dei dati del comando CMDSCOPE

Spiegazione

Il server dei comandi ha rilevato un errore durante il tentativo di richiamare i dati del comando dalla CF (coupling facility).

Azione di sistema

Il messaggio CSQN202I viene inviato alla console z/OS , riportando i codici di ritorno e motivo dalla richiesta.

Il server dei comandi viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici CF (Coupling Facility) (X'C5')” a pagina 959 per informazioni sul codice di errore. Utilizzare queste informazioni per risolvere il problema e riavviare il server dei comandi. Se ciò non consente di risolvere il problema, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Codici di ritorno e di errore dal messaggio della console
- Tutte le informazioni di traccia raccolte

CSQN222E

Errore durante l'invio dei dati del comando CMDSCOPE

Spiegazione

Il server dei comandi ha rilevato un errore nel tentativo di inviare i dati del comando alla CF (Coupling Facility).

Azione di sistema

Il messaggio CSQN202I viene inviato alla console z/OS , riportando i codici di ritorno e motivo dalla richiesta.

Il server dei comandi viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici CF (Coupling Facility) (X'C5')” a pagina 959 per informazioni sul codice di errore. Utilizzare queste informazioni per risolvere il problema e riavviare il server dei comandi. Se ciò non consente di risolvere il problema, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Codici di ritorno e di errore dal messaggio della console
- Tutte le informazioni di traccia raccolte

CSQN223E

Memoria insufficiente per i dati del comando CMDSCOPE

Spiegazione

Il server dei comandi non è riuscito a ottenere la memoria necessaria per i dati del comando nella CF (Coupling Facility).

Azione di sistema

Il server dei comandi viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando START CMDSERV per riavviare il server dei comandi. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riavviare il gestore code dopo aver reso disponibile più memoria.

CSQN224E

IL SERVER DEI COMANDI GRUPPO È TERMINATO IN MODO ANOMALO. RIAVVIO IN CORSO

Gravità

8

Spiegazione

Group Command Server è stato chiuso in modo anomalo perché si è verificato un errore grave.

Azione di sistema

Group Command Server viene riavviato automaticamente.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il motivo della chiusura anomala. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

Messaggi di controllo e operazioni (CSQO ...)**CSQ0001I**

'*' può essere solo un carattere finale.

Gravità

8

Spiegazione

Una stringa di caratteri immessa nel campo Nome contiene un asterisco che non si trova nell'ultima posizione. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

Il menu principale viene visualizzato nuovamente.

CSQ0002I

L'azione *azione* non è consentita.

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un numero di azione errato nel campo del codice azione. Il numero deve essere compreso nell'intervallo visualizzato sul pannello.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0003I

Utilizzare il comando ISPF PFSHOW per visualizzare le impostazioni dei tasti F

Gravità

0

Spiegazione

Alla voce Operazioni e controllo, le impostazioni del tasto F non vengono visualizzate. Ciò indica come visualizzare le impostazioni; è necessario utilizzare i tasti F per utilizzare i pannelli Operazioni e Controllo.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQ0004I

L'oggetto *tipo* - *oggetto* non è consentito.

Gravità

8

Spiegazione

Il valore immesso nel campo Tipo di oggetto non è valido.

Azione di sistema

Il menu principale viene visualizzato nuovamente.

CSQ0005I

Sono state restituite più risposte. Premere F10 per visualizzare.

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore code ha restituito diversi messaggi di errore in seguito a un'azione di Operations and Control.

Azione di sistema

Il menu principale viene visualizzato nuovamente.

CSQ0006I

Il nome vuoto non è consentito con il gestore code azione *.

Gravità

8

Spiegazione

L'azione Definisci è stata selezionata e il campo Nome è stato lasciato vuoto per definire un nuovo oggetto utilizzando gli attributi predefiniti. Tuttavia, è stato immesso un asterisco (*) per il gestore code di azioni, il che non è consentito in questo caso.

Azione di sistema

Il menu principale viene visualizzato nuovamente.

CSQ0007I

'campo' deve essere fornito.

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato immesso nulla nel campo denominato. Questo valore è obbligatorio per continuare.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene visualizzato nuovamente.

CSQ0008I

F - key non è attivo.

Gravità

4

Spiegazione

È stato premuto un tasto funzionale che non è attualmente disponibile.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0009I

L'azione *azione* non è consentita per il tipo oggetto *tipo - oggetto*.

Gravità

8

Spiegazione

Il numero di azione immesso non è consentito per gli oggetti *tipo - oggetto*.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0010I

Il gestore code o il gruppo non è disponibile.

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di connessione a un gestore code ha avuto esito negativo. Se è stato specificato un nome gestore code, il gestore code non è in esecuzione. Se è stato specificato un nome gruppo di condivisione code, non ci sono gestori code in esecuzione in tale gruppo.

Azione di sistema

Nessuna, il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0011E

MQCONN non riuscito. Codice di errore =*mqrc*.

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di connessione a un gestore code o a un gruppo di condivisione code ha avuto esito negativo per uno dei seguenti motivi:

1. Memoria disponibile insufficiente
2. Si è verificato un errore grave

Azione di sistema

Nessuna, il pannello viene rivisualizzato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc*.

CSQ0012I

Il nome connessione non è valido o è sconosciuto.

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di connessione a un gestore code o a un gruppo di condivisione code ha avuto esito negativo perché il nome specificato non è noto o non è valido. Se è stato specificato un nome vuoto, ciò significa che non è stato definito alcun gruppo o gestore code predefinito per l'installazione.

Azione di sistema

Nessuna, il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0013I

Non autorizzato ad utilizzare il gestore code.

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di connettersi a un gestore code ha avuto esito negativo perché la sicurezza della connessione non è riuscita o non si è autorizzati a farlo.

Azione di sistema

Nessuna, il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0014E

MQOPEN di *q - name* non riuscito. Codice di errore =*mqrc*.

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di aprire *q - name* non è riuscito. *mqrc* è il codice motivo restituito da MQOPEN; per ulteriori informazioni, consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#). *q - name* è uno dei seguenti:

- SYSTEM.COMMAND.INPUT
- SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL; il nome della coda dinamica richiesto viene aggiunto tra parentesi.
- Il nome di una coda di trasmissione (se si sta tentando di inviare comandi a un sistema remoto)

Le cause probabili di questo problema sono:

- Una o entrambe le code richieste non sono definite sul gestore code a cui si è connessi.
- È stato effettuato un tentativo di inviare comandi a un sistema remoto, ma non è definita alcuna coda di trasporto.
- Non si è autorizzati ad aprire una delle code richieste. Se il messaggio indica che si tratta del SISTEMA SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL che non si è autorizzati ad aprire, è possibile che non si sia autorizzati ad aprire SYSTEM.CSQOREXX.* coda dinamica.
- Memoria disponibile non sufficiente.

Azione di sistema

Il menu principale viene visualizzato nuovamente.

CSQ0015E

È stato emesso il comando ma non è stata ricevuta alcuna risposta.

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile richiamare la risposta a un comando dalla coda di risposta utilizzando MQGET poiché è stato superato il tempo di attesa della risposta.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato. Il comando è stato inviato al gestore code, ma potrebbe non essere stato eseguito correttamente.

CSQ0016E

MQPUT per *q - name* non riuscito. Codice di errore =*mqrc*.

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di inserire un comando su una coda (*q - name*) utilizzando MQPUT ha avuto esito negativo. *q - name* è il nome della coda di input del comando di sistema o di una coda di trasmissione se si stanno inviando comandi a un gestore code remoto. *mqrc* è il codice motivo restituito da MQPUT; per ulteriori informazioni, consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#).

Le cause più probabili di questo problema sono:

1. Le richieste di inserimento sono inibite per la coda di immissione del comando di sistema o per la coda di trasmissione.
2. La coda di immissione comandi del sistema o la coda di trasmissione è piena, poiché il server dei comandi non è in esecuzione.
3. Memoria disponibile non sufficiente.

Azione di sistema

Il comando non viene inviato al gestore code e il pannello viene visualizzato nuovamente.

CSQ0017E

MQGET da *reply - q* non riuscito. Codice di errore =*mqrc*.

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile richiamare la risposta a un comando dalla coda *reply - to* utilizzando MQGET. (La coda di risposta è una coda locale generata dalla coda modello SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL.) *mqrc* è il codice motivo restituito da MQGET; per ulteriori informazioni, consultare [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180.

Una possibile causa di questo problema è che le richieste *get* sono inibite sulla coda *reply - to*.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato. Il comando è stato inviato al gestore code, ma potrebbe non essere stato eseguito correttamente.

CSQ0018E

Il gestore code non è valido o è sconosciuto o non è disponibile.

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di invio di un comando ha avuto esito negativo perché il gestore code di destinazione o di azione non era noto, non era valido o non era in esecuzione.

Azione di sistema

Il comando non viene inviato al gestore code e il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0019E

Il gestore code non è più disponibile.

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code utilizzato non è più in esecuzione. L'azione richiesta potrebbe non essere stata eseguita.

Azione di sistema

Il menu principale viene visualizzato nuovamente.

CSQ0020I

'*campo*' troncato a causa delle virgolette. Premere Invio per continuare.

Gravità

0

Spiegazione

Il valore nel *campo* contiene una o più virgolette. Affinché queste vengano considerate come virgolette invece che come indicatori dell'inizio o della fine di una stringa, ogni virgoletta viene convertita in due virgolette (raddoppiate) nel comando per il gestore code. Tuttavia, questa conversione ha reso la stringa troppo lunga ed è stata troncata.

Azione di sistema

Il valore è troncato. Il pannello potrebbe essere visualizzato nuovamente con *nome - campo* impostato sul valore troncato.

CSQ0021I

Nome generico non consentito.

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un nome che termina con un asterisco, ma i nomi generici sono consentiti solo sul pannello Menu principale.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0022I

Valore filtro non valido.

Gravità

8

Spiegazione

È stato richiesto di elencare gli oggetti con filtro, ma il valore immesso per l'attributo da utilizzare non era valido.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello del menu principale o un pannello di elenco vuoto.

CSQ0023I

Comando *comando* non riconosciuto.

Gravità

4

Spiegazione

Il comando immesso nell'area del comando del pannello (o utilizzando un tasto funzionale) non è valido.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0025I

Non ci sono messaggi da visualizzare.

Gravità

0

Spiegazione

Il comando del pannello MSGVIEW è stato immesso nell'area comandi oppure è stato premuto il tasto funzionale dei messaggi, ma non vi sono messaggi dal gestore code da visualizzare.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0027I

Funzione *funzione* non consentito per il tipo di oggetto *tipo - oggetto*.

Gravità

8

Spiegazione

Il numero di funzione immesso non è consentito per gli oggetti *tipo oggetto*.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0028I

È necessario fornire uno tra '*field1*' o '*field2*', ma non entrambi.

Gravità

0

Spiegazione

Non è stato immesso nulla nei due campi denominati o è stato immesso qualcosa in entrambi. L'uno o l'altro deve avere un valore.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0029I

Il comando supera la lunghezza massima consentita di 32762 byte.

Gravità

4

Spiegazione

Durante la definizione o la modifica di un elenco nomi, vengono aggiunti troppi nomi e il comando necessario supera la lunghezza massima consentita.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0030I

Nessun oggetto di tipo *objtype* corrisponde al *nome*.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di visualizzare o elencare gli oggetti di tipo *objtype* e nome *name*, ma non è stato trovato alcun oggetto corrispondente.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0031E

ALLOCATE del dataset *dsname* non riuscito. Codice di ritorno = *rc*.

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore ALLOCATE durante l'elaborazione del dataset assegnato durante un tentativo di modifica dei nomi in un elenco nomi. *dsname* è il nome del dataset ed è nel formato *userid.NAMELIST.NAMES_n* (dove *userid* è l'ID utente TSO coinvolto e *n* è un numero). *rc* è il codice di ritorno dal comando TSO ALLOCATE.

La causa più probabile di questo problema è che esiste già un altro dataset con lo stesso nome o che il DDname CSQONLn è in uso.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio sarà accompagnato da uno o più messaggi provenienti da TSO, che forniscono ulteriori informazioni sulla causa del problema. Il codice di ritorno è documentato nel manuale *TSO/E Command Reference*.

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

CSQ0032E

È stato restituito un errore grave. Premere F10 per visualizzare.

Gravità

12

Spiegazione

È stato inviato un comando al gestore code, ma è stato ricevuto il messaggio CSQN205I in risposta, che indica un errore grave.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN205I viene salvato. Il pannello corrente viene rivisualizzato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il messaggio CSQN205I ed eseguire l'azione appropriata.

CSQ0033E

Formato della prima risposta non riconosciuto. Premere F10 per visualizzare.

Gravità

8

Spiegazione

È stato inviato un comando al gestore code, ma il primo messaggio di risposta ricevuto non è CSQN205I.

Azione di sistema

I messaggi ricevuti vengono salvati. Se non è possibile continuare, il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0034E

Formato risposta non riconosciuto. Premere F10 per visualizzare.

Gravità

8

Spiegazione

È stato inviato un comando al gestore code. Il primo messaggio di risposta ricevuto era CSQN205I come previsto, ma un messaggio successivo non era come previsto.

Azione di sistema

Il messaggio che ha causato il problema e tutti i messaggi successivi vengono salvati. Se non è possibile continuare, il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0035E

Impossibile ottenere memoria (codice di ritorno = *cr*).

Gravità

12

Spiegazione

Un tentativo di ottenere la memoria ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il sistema non è in grado di acquisire memoria sufficiente.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui non era disponibile memoria sufficiente per soddisfare la richiesta.

CSQ0036I

L'elenco non è filtrato.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto un elenco secondario da un elenco filtrato (ad esempio, lo stato da un elenco di code o canali). La condizione di filtro non viene applicata all'elenco secondario; vengono incluse tutte le voci che corrispondono al nome, al tipo e alla disposizione originariamente richiesti.

CSQ0037I

Verrà utilizzato il canale definito localmente.

Gravità

4

Spiegazione

È stata selezionata un'azione dal pannello Elenca canali gestore code cluster per un canale cluster definito automaticamente, ma esiste un canale definito localmente con lo stesso nome. In tal caso, se si decide di intraprendere l'azione, questa verrà eseguita rispetto al canale definito localmente.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello azione.

CSQ0038I

La funzione è ricorsiva.

Gravità

4

Spiegazione

La funzione richiesta causerebbe la ripetizione; in altre parole, l'utente verrà visualizzato su un pannello da cui è stato precedentemente creato. Questa operazione non è consentita.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0039E

EDIT del dataset *dsname* non riuscito. Codice di ritorno = *rc*.

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore EDIT durante l'elaborazione del dataset assegnato durante un tentativo di modifica dei nomi in un elenco nomi. *dsname* è il nome del dataset ed è nel formato *userid.NAMELIST.NAMES_n* (dove *userid* è l'ID utente TSO coinvolto e *n* è un numero). *rc* è il codice di ritorno dal comando ISPF EDIT.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio sarà accompagnato da uno o più messaggi provenienti da TSO, che forniscono ulteriori informazioni sulla causa del problema. Il codice di ritorno è documentato nel manuale *TSO/E Command Reference*.

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

CSQ0040I

Nessuna coda aperta con disposizione *disptype* corrisponde al *nome*.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di elencare le code aperte con disposizione (o disposizioni) *disptype* e nome *name*, ma non è stato trovato alcun oggetto corrispondente.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0041I

L'azione richiede un tipo di oggetto specifico.

Gravità

4

Spiegazione

È stata emessa una richiesta di definizione per il tipo di oggetto QUEUE o CHANNEL.

Azione di sistema

Viene visualizzata nuovamente la finestra secondaria o il pannello principale.

CSQ0042I

Sul primo pannello.

Gravità

0

Spiegazione

È stato premuto un tasto funzionale che richiede lo scorrimento indietro al pannello precedente, ma il primo pannello è già visualizzato.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0043I

Sull'ultimo pannello.

Gravità

0

Spiegazione

È stato premuto un tasto funzionale che richiede lo scorrimento avanti al pannello successivo, ma l'ultimo pannello è già visualizzato.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0044I

Funzione non disponibile per oggetti con tipo *objtype*.

Gravità

0

Spiegazione

La funzione richiesta (ad esempio, informazioni sullo stato o sul cluster) non è disponibile per gli oggetti di tipo *objtype*.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0045I

Nome troppo lungo per il tipo di oggetto *tipo*.

Gravità

8

Spiegazione

È stato specificato un nome più lungo di 20 caratteri per un oggetto canale o più lungo di 16 caratteri per un oggetto connessione o più lungo di 8 caratteri o più lungo di 12 caratteri per un oggetto struttura CF o più lungo di 8 caratteri per un oggetto classe di memoria.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0046I

Nessun canale con stato salvato per *nome*.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di elencare lo stato salvato per il canale *nome*, ma non ne era presente alcuno.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0047I

Nessun canale corrente per *nome*.

Gravità

0

Spiegazione

Hai richiesto di elencare le istanze correnti per il canale *name*, ma non ce ne sono state.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0048I

L'iniziatore di canali non è attivo.

Gravità

0

Spiegazione

L'azione richiesta richiede che l'iniziatore di canali sia attivo sul gestore code dell'azione, ma non lo è.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0049I

EXEC non può essere richiamato come comando TSO.

Gravità

4

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di emettere uno degli eseguibili Operations and Control come comando TSO.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare CSQOREXX per richiamare i pannelli Operazioni e Controllo.

CSQ0050I

Nessun oggetto di tipo *objtype* disposizione *disptype* corrisponde a *nome*.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di visualizzare o elencare gli oggetti di tipo *objtype*, con disposizione (o disposizioni) *disptype* e nome *name*, ma non è stato trovato alcun oggetto corrispondente.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene visualizzato nuovamente oppure viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0051I

Nome oggetto simile con disposizione *disptype* non trovato. Nome che si presume sia per la definizione di un nuovo oggetto con attributi predefiniti.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di definire un oggetto di tipo *objtype*, utilizzando come base un oggetto con disposizione *disptype* e nome *name*, ma tale oggetto non è stato trovato.

(Nei rilasci precedenti, era possibile specificare il nome di un nuovo oggetto da definire sul pannello Menu principale e un nome 'simile' da utilizzare come base per la propria definizione. Ora, solo il nome 'like' può essere specificato per Definisci sul pannello Menu principale; specificare il nuovo nome oggetto sul pannello Definisci.)

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello Definisci, inizializzato con il nome specificato e gli attributi predefiniti per quel tipo di oggetto, supponendo che si intendeva definire un nuovo oggetto con attributi predefiniti.

CSQ0052I

I nomi dei gestori code sono stati modificati perché il nome della connessione è cambiato.

Gravità

0

Spiegazione

Il campo Nome connessione è stato modificato, ma il campo Gestore code di destinazione non lo era e il nome della nuova connessione era diverso dal nome del gestore code di destinazione. Si presume che si sia dimenticato di modificare il gestore code di destinazione.

Azione di sistema

Il gestore code di destinazione viene modificato nel gestore code a cui si è connessi; anche il gestore code di azione potrebbe essere modificato. Viene visualizzata la finestra secondaria 'Nomi gestore code', che mostra i nuovi nomi che verranno utilizzati.

CSQ0053I

Sono stati specificati nomi di gestori code o di connessione vuoti.

Gravità

0

Spiegazione

Uno o più dei campi Nome connessione, Gestore code di destinazione o Gestore code azioni erano vuoti, specificando che deve essere utilizzato il nome predefinito.

Azione di sistema

Viene visualizzata la finestra secondaria Nomi gestore code, che mostra i nomi effettivi che verranno utilizzati.

CSQ0054I

Funzione non disponibile per gli oggetti con disposizione *disptype*.

Gravità

0

Spiegazione

La funzione richiesta (ad esempio, informazioni sullo stato o sul cluster) non è disponibile per gli oggetti con disposizione (o disposizioni) *disptype*.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0055I

Il nome connessione è un gruppo di condivisione code.

Gravità

0

Spiegazione

Il campo Nome connessione ha specificato il nome di un gruppo di condivisione code, per connettersi a qualsiasi gestore code nel gruppo.

Azione di sistema

Viene visualizzata la finestra secondaria Nomi gestore code, che visualizza il gestore code a cui si è connessi.

CSQ0056I

Il gruppo di condivisione code è necessario.

Gravità

0

Spiegazione

L'azione richiesta richiede che il gestore code faccia parte di un gruppo di condivisione code, ma non lo è.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0057I

La funzione *funzione* non è consentita per la disposizione *disposizione*.

Gravità

8

Spiegazione

Il numero di funzione immesso non è consentito con la disposizione specificata. Questa è la disposizione dell'oggetto che si sta gestendo se si sta utilizzando l'azione Gestisci o la disposizione scelta se si sta eseguendo una funzione del canale.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0058I

L'operazione *azione* non è consentita per canali con disposizione *disposizione*.

Gravità

8

Spiegazione

Il numero di azione immesso non è consentito per gli oggetti canale con la disposizione specificata.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0059I

La disposizione *disposizione* non è consentita per il tipo di oggetto *tipo - oggetto*.

Gravità

8

Spiegazione

La disposizione immessa non è consentita per gli oggetti *tipo oggetto*.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0060I

La piattaforma per il gestore code di destinazione *nome - qmgr* non è z/OS o OS/390.

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore code di destinazione è in esecuzione su una piattaforma che non è z/OS o OS/390. Con un gestore code di questo genere, è probabile che le azioni funzioneranno solo parzialmente, in modo non corretto o non funzioneranno affatto e che le risposte del gestore code non verranno riconosciute.

Azione di sistema

Viene visualizzata la finestra secondaria Conferma gestore code di destinazione.

CSQ0061I

Il livello di comando *qmgr - name* del gestore code di destinazione non è supportato.

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore code di destinazione ha un livello di comando che non è uno di quelli supportati dai pannelli Operazioni e Controllo. Con un gestore code di questo genere, è probabile che le azioni funzioneranno solo parzialmente, in modo non corretto o non funzioneranno affatto e che le risposte del gestore code non verranno riconosciute.

Azione di sistema

Viene visualizzata la finestra secondaria Conferma gestore code di destinazione.

CSQ0062I

Il livello di comando del gestore code di azioni *qmgr - name* non è il livello corrente.

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore code azioni ha un livello di comando che non corrisponde al livello corrente supportato dai pannelli Operazioni e Controllo. Se un'azione viene indirizzata a un gestore code, la maggior parte delle azioni funzionerà, ma alcuni campi verranno ignorati; alcuni oggetti e azioni non saranno consentiti.

Azione di sistema

Viene visualizzata la finestra secondaria Conferma gestore code azioni.

CSQ0063I

Il livello di comando di alcuni gestori code nel gruppo di condivisione code non è il livello corrente.

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore code azione è * e uno o più gestori code nel gruppo di condivisione code hanno un livello di comando che non è il livello corrente supportato dai pannelli Operazioni e Controllo. Se un'azione viene indirizzata a tale gestore code o a tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code, la maggior parte delle azioni funzionerà, ma alcuni campi verranno ignorati; alcuni oggetti e azioni non saranno consentiti.

Azione di sistema

Viene visualizzata la finestra secondaria Conferma gestore code azioni.

CSQ0064I

Il tipo di oggetto *tipo - oggetto* non è consentito con il livello di comando dell'azione o con il gestore code di destinazione.

Gravità

4

Spiegazione

L'azione o il gestore code di destinazione ha un livello di comando che non supporta gli oggetti *tipo - oggetto*.

Azione di sistema

Viene visualizzata la finestra secondaria 'Conferma gestore code azioni'.

CSQ0065I

Il nome oggetto *nome* non è valido.

Gravità

8

Spiegazione

Il valore immesso nel campo Nome non è valido.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0066I

Nessuno stato di questo tipo per le strutture CF corrispondenti a *nome*.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di elencare lo stato per le strutture CF con nome *name*, ma non ce n' erano con lo stato di quel tipo.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0067I

Alcuni iniziatori di canali non sono attivi nel gruppo di condivisione code. L'elenco potrebbe essere incompleto.

Gravità

4

Spiegazione

L'azione richiesta richiede informazioni dagli iniziatori di canali su tutti i gestori code del gruppo di condivisione code, ma alcuni di questi non sono attivi. Le informazioni potrebbero quindi essere incomplete.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco, ma potrebbe essere incompleto.

CSQ0068I

Nessun iniziatore di canali attivo nel gruppo di condivisione code.

Gravità

4

Spiegazione

L'azione richiesta richiede informazioni dagli iniziatori di canali su tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code, ma nessuno di tali iniziatori è attivo. Non è quindi possibile visualizzare alcuna informazione.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0069I

Il tipo di azione, funzione o oggetto non è consentito a causa del livello di comando del gestore code.

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore code azioni ha un livello di comando che non corrisponde al livello corrente supportato dai pannelli Operazioni e Controllo. L'azione, la funzione o il tipo di oggetto scelto non è consentito a tale livello di comando.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0070I

Non è stato fornito alcun valore campo.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di elencare gli oggetti con filtro, ma non è stato immesso alcun valore nei campi dei pannelli filtro. È necessario immettere un valore in un campo (e solo uno) per specificare il filtro desiderato.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0071I

È stato fornito più di un valore di campo.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di elencare gli oggetti con filtro, ma è stato immesso un valore in più di uno dei campi sui pannelli filtro. È possibile immettere un solo valore di campo per specificare il filtro desiderato.

Azione di sistema

Il pannello viene rivisualizzato.

CSQ0072I

Nessun canale corrente per *name* corrisponde alla condizione del filtro.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di elencare le istanze correnti per il canale *nome* con una condizione di filtraggio, ma non ne è stata soddisfatta alcuna.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0073I

Nessun canale con stato salvato per *nome* corrisponde alla condizione del filtro.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di elencare lo stato salvato per il canale *nome* con una condizione di filtro, ma non ne era stato salvato alcuno che soddisfacesse la condizione.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0074I

Nessun oggetto di tipo *objtype* corrisponde al *nome* e alla condizione del filtro.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di visualizzare o elencare gli oggetti di tipo *objtype* e nome *name*, con una condizione di filtro, ma non è stato trovato alcun oggetto corrispondente che soddisfi la condizione.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

CSQ0075I

Nessun oggetto di tipo *objtype* disposizione *disptype* corrisponde a *nome* e condizione di filtro.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di visualizzare o elencare gli oggetti di tipo *objtype*, con disposizione (o disposizioni) *disptype* e nome *name*, con una condizione di filtro, ma non è stato trovato alcun oggetto corrispondente che soddisfi la condizione.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene visualizzato nuovamente oppure viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0076I

Nessuna connessione corrisponde a *nome*.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di elencare le connessioni con nome *nome*, ma non ne erano presenti.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0077I

Nessun handle aperto per il nome connessione corrisponde a *nome*.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di visualizzare gli handle aperti per il collegamento *nome*, ma non è stato trovato alcun handle di questo tipo.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0078I

Nessuna connessione corrisponde a *nome* e condizione di filtro.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di elencare le connessioni con il nome *nome*, ma non vi sono connessioni che soddisfano la condizione.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0079I

Nessuna coda aperta con disposizione *disptype* corrisponde al *nome* e condizione di filtro.

Gravità

0

Spiegazione

È stato richiesto di elencare le code aperte con disposizione (o disposizioni) *disptype* e nome *nome* con una condizione di filtro, ma non è stato trovato alcun oggetto corrispondente che soddisfacesse la condizione.

Azione di sistema

Viene visualizzato il pannello di elenco vuoto.

CSQ0085E

Errore in *nome - pgm*. TBCREATE *nome - tabella* non riuscito, codice di ritorno = *rc*.

Gravità

12

Spiegazione

Un tentativo da parte di *pgm - name* di richiamare il servizio ISPF TBCREATE ha avuto esito negativo. *nome - tabella* è il nome della tabella che *pgm - name* stava tentando di creare.

Azione di sistema

Si è verificato un errore interno. Il pannello corrente viene rivisualizzato. Un messaggio ISPF che fornisce ulteriori dettagli sull'errore potrebbe essere visualizzato per primo.

Risposta del programmatore di sistema

Si è verificato un errore interno, prendere nota del numero del messaggio e dei valori in esso contenuti, insieme a qualsiasi messaggio ISPF associato e contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

CSQ0086E

Errore in *nome - pgm*. TBDISPL *nome - pannello* non riuscito, codice di ritorno = *cr*.

Gravità

12

Spiegazione

Un tentativo da parte di *pgm - name* di chiamare il servizio ISPF TBDISPL ha avuto esito negativo. *nome - pannello* è il nome del pannello che *pgm - name* stava tentando di visualizzare.

Azione di sistema

Il sistema non è in grado di visualizzare il pannello e l'ultimo pannello viene visualizzato nuovamente (se applicabile). Un messaggio ISPF che fornisce ulteriori dettagli sull'errore potrebbe essere visualizzato per primo.

Risposta del programmatore di sistema

Se *rc*= 12, il sistema non riesce a trovare il pannello. Se si riceve questo messaggio quando si tenta di visualizzare il pannello 'Menu principale', è possibile che non si disponga del dataset contenente i pannelli nella concatenazione della libreria. Individuare il nome del dataset contenente i pannelli, quindi controllare le definizioni della libreria ISPLLIB. Ciò sarà probabilmente nella procedura di collegamento TSO a meno che non si stia richiamando CSQOREXX da un exec di livello superiore o CLIST che contiene le chiamate ISPF LIBDEF.

Se si stanno già utilizzando i pannelli quando si riceve questo messaggio, manca un pannello dalla libreria ISPLLIB oppure si è verificato un errore interno. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

Se *rc*= 20, la causa più probabile del problema è che il sistema non è stato in grado di trovare l'elenco di chiavi fornito con il pannello che sta tentando di visualizzare. Tutti gli elenchi di chiavi si trovano in una tabella ISPF (CSQOKEYS) che deve trovarsi in una libreria nella concatenazione ISPTLIB.

CSQ0087E

Errore in *nome - pgm*. SELECT *programma* non riuscito, codice di ritorno = *rc*.

Gravità

12

Spiegazione

Un tentativo da parte di *pgm - name* di chiamare il servizio ISPF SELECT ha avuto esito negativo. *program* è il nome del programma che *pgm - name* stava tentando di selezionare.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato. Un messaggio ISPF che fornisce ulteriori dettagli sull'errore potrebbe essere visualizzato per primo.

Risposta del programmatore di sistema

Il sistema non è in grado di trovare un modulo di caricamento. Controllare la concatenazione della libreria ISPLLIB.

CSQ0088E

Errore in *nome - pgm*. DISPLAY *nome - pannello* non riuscito, codice di ritorno = *rc*.

Gravità

12

Spiegazione

Un tentativo da parte di *nome - pgm* di chiamare il servizio ISPF DISPLAY ha avuto esito negativo. *nome - pannello* è il nome del pannello che *pgm - name* stava tentando di visualizzare.

Azione di sistema

Il sistema non è in grado di visualizzare il pannello e l'ultimo pannello viene visualizzato nuovamente (se applicabile). Un messaggio ISPF che fornisce ulteriori dettagli sull'errore potrebbe essere visualizzato per primo.

Risposta del programmatore di sistema

Se *rc*= 12, il sistema non riesce a trovare il pannello. Se si riceve questo messaggio quando si tenta di visualizzare il pannello 'Menu principale', è possibile che non si disponga del dataset contenente i pannelli nella concatenazione della libreria. Individuare il nome del dataset contenente i pannelli, quindi controllare le definizioni della libreria ISPLLIB. Ciò sarà probabilmente nella procedura di collegamento TSO a meno che non si stia richiamando CSQOREXX da un exec di livello superiore o CLIST che contiene le chiamate ISPF LIBDEF.

Se si stanno già utilizzando i pannelli quando si riceve questo messaggio, manca un pannello dalla libreria ISPLLIB oppure si è verificato un errore interno. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

Se *rc*= 20, la causa più probabile del problema è che il sistema non è stato in grado di trovare l'elenco di chiavi fornito con il pannello che sta tentando di visualizzare. Tutti gli elenchi di chiavi si trovano in una tabella ISPF (CSQOKEYS) che deve trovarsi in una libreria nella concatenazione ISPTLIB.

CSQ0089E

Errore in *nome* - *pgm. servizio* non riuscito, codice di ritorno = *rc*.

Gravità

12

Spiegazione

Un tentativo da parte di *pgm - name* di chiamare il servizio ISPF (*service*) ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato. Un messaggio ISPF che fornisce ulteriori dettagli sull'errore potrebbe essere visualizzato per primo.

Risposta del programmatore di sistema

***service*= VDEFINE, VPUT o TBADD**

Si è verificato un errore interno, prendere nota del numero del messaggio e dei valori in esso contenuti e contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

Se il *servizio* è diverso, annotare il numero del messaggio e i valori in esso contenuti, insieme a qualsiasi messaggio ISPF associato e contattare il centro di supporto IBM per segnalare il problema.

CSQ0090E

Errore interno nel *programma*. Il campo azione non è valido.

Gravità

12

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il pannello corrente viene rivisualizzato.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM :

- Il numero del messaggio e il valore del *programma*
- Il nome del pannello interessato
- Una descrizione delle azioni che hanno portato al problema

CSQ0091E

Errore interno nel *programma*. Il campo oggetto non è valido.

Gravità

12

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene visualizzato nuovamente l'ultimo pannello.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM :

- Il numero del messaggio e il valore del *programma*

- Il nome del pannello interessato
- Una descrizione delle azioni che hanno portato al problema

CSQ0092E

Errore interno nel *programma*. Errore nella conversione della risposta.

Gravità

12

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene visualizzato nuovamente l'ultimo pannello.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM :

- Il numero del messaggio e il valore del *programma*
- Il nome del pannello interessato
- Una descrizione delle azioni che hanno portato al problema

CSQ0093E

Errore interno nel *programma*. La richiesta di comando non è valida.

Gravità

12

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene visualizzato nuovamente l'ultimo pannello.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM :

- Il numero del messaggio e il valore del *programma*
- Il nome del pannello interessato
- Una descrizione delle azioni che hanno portato al problema

CSQ0095E

Errore interno nel *programma*. *servizio* non riuscito, codice di ritorno = *rc*.

Gravità

12

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene visualizzato nuovamente l'ultimo pannello.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM :

- Il numero del messaggio e i valori del *programma* e del *servizio*
- Il nome del pannello interessato
- Una descrizione delle azioni che hanno portato al problema

- Qualsiasi messaggio ISPF associato visualizzato

CSQ0096E

Errore interno nel *programma.att - name* non nella tabella delle parole chiave.

Gravità

12

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene visualizzato nuovamente l'ultimo pannello.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM :

- Il numero del messaggio e i valori di *programma* e *att - name*
- Il nome del pannello interessato
- Una descrizione delle azioni che hanno portato al problema

CSQ0097E

Errore interno nel *programma*. Nessuna gestione per la coda di sistema richiesta.

Gravità

12

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene visualizzato nuovamente l'ultimo pannello.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM :

- Il numero del messaggio
- Il nome del pannello interessato
- Una descrizione delle azioni che hanno portato al problema

Messaggi del gestore buffer (CSQP ...)

CSQP002I

VALORE BUFFERPOOL FUORI INTERVALLO

Gravità

8

Spiegazione

Uno dei seguenti comandi è stato immesso in modo non corretto:

- DEFINISCI BUFFERPOOL (n)
- MODIFICA BUFFERPOOL (n)
- ELIMINA BUFFPOOL (n)
- DEFINE PSID (x) BUFFPOOL (n)

Il valore di n dipende da OPMODE e può essere compreso tra 0 e 15 o tra 0 e 99.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sul comando e immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQP003I

VALORE PSID NON COMPRESO NELL' INTERVALLO

Gravità

8

Spiegazione

Uno dei seguenti comandi è stato immesso in modo non corretto:

- DEFINE PSID (x)
- PSID ALTER (x)
- DELETE PSID (x)

Il valore di x deve essere compreso tra 0 e 99.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sul comando e immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQP004E

csect - name I/O ERROR STATUS ret - code PSID psid RBA rba

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore I/O. *ret - code* è il codice di ritorno da Media Manager. *psid* è l'identificativo della serie di pagine per cui si verifica l'errore e *rba* è l'RBA (in esadecimale) del record in cui si è verificato l'errore.

Azione di sistema

Il gestore code può essere terminato in modo anomalo. Ad esempio, nel caso di un MQGET o MQPUT non riuscito, il gestore code non viene terminato se si verifica l'errore I/O CSQP004E durante una chiamata API IBM MQ. Tuttavia, se l'errore I/O si verifica durante l'elaborazione del checkpoint, il gestore code viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS/DFP Diagnosis Reference* per informazioni sui codici di ritorno da Media Manager. Se non si dispone dell'accesso al manuale richiesto, contattare il centro di supporto IBM, citando il codice di ritorno da Media Manager.

CSQP005I

VALORE BUFFER FUORI INTERVALLO

Gravità

8

Spiegazione

Uno dei seguenti comandi è stato immesso in modo non corretto:

- DEFINE BUFFPOOL (n) BUFFER (x)
- ALTER BUFFPOOL (n) BUFFER (x)

Se il valore del parametro LOCATION è BELOW, il valore minimo dei buffer è 100 e il valore massimo è 500.000. Se il valore del parametro LOCATION è SUPERIORE, i valori validi sono compresi tra 100 e 999999999 (nove nine).

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando correttamente. Il numero totale di buffer che è possibile definire in tutti i pool di buffer è determinato dalla quantità di memoria disponibile nello spazio di indirizzo del gestore code.

CSQP006I

LOG CHECKPOINT NAME *nome* - log NON CORRISPONDE AL NOME GESTORE CODE *nome* - qmgr

Gravità

8

Spiegazione

È stato rilevato un tentativo di riavvio con un log da un altro gestore code. Il nome registrato nel log durante il checkpoint non corrisponde al nome del gestore code che utilizza tale log per il riavvio.

Azione di sistema

Il riavvio è terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6' e codice di errore X'00D70102'.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la procedura JCL dell'attività avviata xxxxMSTR per il gestore code in modo da denominare i dataset di log e di avvio appropriati.

CSQP007I

La serie di pagine *x* utilizza il pool di buffer *n*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio fornisce il pool di buffer utilizzato dalla serie di pagine specificata.

Viene inviato in seguito ad un comando DEFINE PSID (x).

CSQP009I

PAGE RECOVERY STARTED FOR PAGE SET *psid* PAGE *numero* - *pagina*

Gravità

0

Spiegazione

È stata rilevata un'operazione di aggiornamento incompleta per la pagina *numero pagina* della serie di pagine *psid*. La pagina viene ripristinata in uno stato congruente dalle informazioni sul log.

Il messaggio CSQP010I verrà emesso quando l'operazione di ripristino della pagina è stata completata.

CSQP010I

PAGE RECOVERY COMPLETE FOR PAGE SET *psid* PAGE *numero* - *pagina*

Gravità

0

Spiegazione

È stata rilevata un'operazione di aggiornamento incompleta per la pagina *numero pagina* della serie di pagine *psid*. La pagina è stata ripristinata ad uno stato congruente dalle informazioni sul log.

CSQP011E

CONNECT ERROR STATUS *codice* - *ret* FOR PAGE SET *psid*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di aprire una serie di pagine ha avuto esito negativo. *psid* è l'identificativo della serie di pagine e *ret - code* è il codice di ritorno dalla funzione DFP (Data Facilities Product) CONNECT.

Ciò può verificarsi durante l'avvio del gestore code, dove la causa più probabile è che non vi sia alcuna istruzione DD per la serie di pagine inclusa nel JCL dell'attività avviata del gestore code o in risposta a un comando DEFINE PSID utilizzato per aggiungere dinamicamente una serie di pagine.

Azione di sistema

Se ciò si verifica durante l'avvio del gestore code, MQ tenta di assegnare dinamicamente la serie di pagine e ritenta l'apertura, supponendo che l'istruzione DD per la serie di pagine sia mancante. I messaggi che seguono il messaggio CSQI010I alla fine del riavvio indicano se l'assegnazione della serie di pagine dinamica è stata eseguita correttamente o se tali serie di pagine rimangono ancora non in linea.

Se non è possibile aprire la serie di pagine, il gestore code continua l'esecuzione, ma non sarà possibile accedere ai dati in tale serie di pagine. È possibile che si verifichino dei problemi durante il riavvio o quando si tenta di aprire una coda.

Risposta del programmatore di sistema

Se applicabile, verificare che sia presente un'istruzione DD per la serie di pagine inclusa nel JCL dell'attività avviata del gestore code.

Se non è possibile aprire la serie di pagine, consultare il manuale *MVS/DFP Diagnosis Reference* per informazioni sui codici di ritorno da Media Manager. Se non si dispone dell'accesso al manuale richiesto, contattare il centro di supporto IBM, citando il codice di ritorno da Media Manager.

CSQP012I

DISCONNECT ERROR STATUS *ret - code* FOR PAGE SET *psid*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di chiudere una serie di pagine non è riuscito. *psid* è l'identificativo della serie di pagine e *ret - code* è il codice di ritorno da Media Manager.

Azione di sistema

L'arresto del gestore code continua, ma alcune informazioni potrebbero non essere presenti nella serie di pagine. Ciò verrà corretto dal log durante il riavvio.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS/DFP Diagnosis Reference* per informazioni sui codici di ritorno da Media Manager. Se non si dispone dell'accesso al manuale richiesto, contattare il centro di supporto IBM, citando il codice di ritorno da Media Manager.

CSQP013I

csect - name NUOVA ESTENSIONE CREATA PER PAGESET psid. NUOVA ESTENSIONE VERRÀ ORA FORMATTATA

Gravità

0

Spiegazione

La serie di pagine *psid* è stata espansa in modo dinamico creando una nuova estensione.

Azione di sistema

La nuova estensione è formattata; il messaggio CSQI031I verrà emesso quando la formattazione viene completata correttamente.

Risposta del programmatore di sistema

La serie di pagine può essere espansa solo 123 volte. Successivamente, sarà necessario riassegnare la serie di pagine utilizzando estensioni principali e secondarie più grandi. Per informazioni sulla gestione delle serie di pagine, vedere [Gestione delle serie di pagine](#).

CSQP014E

csect - name ESPANSIONE NON RIUSCITA PER PAGE SET psid. LE FUTURE RICHIESTE DI PROROGA SARANNO RESPINTE

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di espandere dinamicamente una serie di pagine non è riuscito.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca i messaggi da VSAM o DFP che spiegano perché la richiesta ha avuto esito negativo ed eseguire le azioni richieste.

Determinare il motivo per cui è necessario espandere la serie di pagine:

- Esaminare [Pianificazione delle serie di pagine e dei pool di buffer](#) per assicurarsi che l'assegnazione della serie di pagine sia sufficientemente grande per le code dell'applicazione.
- Se è presente una grande profondità nella DLQ (Dead Letter Queue), implementare il gestore DLQ, [CSQUDLQH](#), oppure cancellare la coda con il comando CLEAR QLOCAL, se non è necessario eseguire ulteriori azioni con i messaggi. Allo stesso modo, SYSTEM.EVENT.* le code possono riempire una serie di pagine.
- Esaminare i log dei lavori o delle applicazioni per verificare se un errore sta impedendo l'esecuzione dell'applicazione di richiamo.
- Verificare se un'applicazione non riesce a eseguire il commit delle proprie ricezioni o inserimenti. È possibile determinare se sono presenti messaggi di cui non è stato eseguito il commit utilizzando il seguente comando:

```
DISPLAY QSTATUS(qname) UNCOM CURDEPTH
```

Note:

1. Il pannello non mostra il numero di messaggi di cui non è stato eseguito il commit e se sono per richiami o inserimenti.
2. Un messaggio soggetto a MQGET senza commit occupa ancora spazio nella serie di pagine, anche se il messaggio non contribuisce più alla profondità della coda.

- Se l'applicazione di richiamo è un canale, il canale è in fase di avvio ed è in grado di spostare correttamente i messaggi? Utilizzare il comando

```
DISPLAY CHSTATUS(channelname) ALL
```

per verificare gli attributi di stato del canale inclusi STATUS, SUBSTATE e INDOUBT.

- Se i messaggi utilizzano un numero intero in MQMD.EXPIRY, potrebbero essere presenti messaggi scaduti che devono essere ripuliti. Se EXPRINT è impostato su OFF nella definizione QMGR, il comando

```
REFRESH QMGR TYPE(EXPIRY) NAME(big.queue)
```

causa una scansione SCADENZA della coda che corrisponde al nome fornito nel campo NAME (). L'elaborazione di questo comando può richiedere del tempo. Emettere il comando

```
DISPLAY USAGE PSID(n)
```

dove n è il numero della serie di pagine, a intervalli regolari, per monitorare l'avanzamento.

- Controllare eventuali prodotti di terze parti sul sistema coinvolti nell'elaborazione EOVS o EXTEND.

Se è stato ricevuto il messaggio IEC070I il *codice di ritorno* (il primo valore in tale messaggio) è:

034(004):

Fine del volume - indirizzabile non esteso. La nuova quantità di allocazione supererebbe i 4 GB.

Se il volume o la dimensione del messaggio richiede una serie di pagine più grande, seguire le istruzioni in [Definizione di una serie di pagine con dimensioni superiori a 4 GB](#)

104

Non sono disponibili ulteriori volumi su cui allocare spazio (non più volumi candidati).

Utilizzare i seguenti comandi per aggiungere spazio e disattivare l'indicatore "pagina non espandibile" interno:

- Il comando TSO [ALTER ADDVOLUME](#) per aggiungere spazio per le estensioni.
- ALTER PSID () EXPAND ()

È necessario fornire una sintassi valida, ossia un numero di pageset e un valore di espansione. Per ulteriori informazioni, consultare [ALTER PSID](#).

203

È stata tentata un'estensione, ma non è stata specificata alcuna quantità di allocazione spazio secondaria.

204

È stata tentata un'estensione, ma è stato raggiunto il numero massimo di estensioni.

Il numero massimo di estensioni per un dataset VSAM catalogato in un catalogo ICF è compreso tra 119 e 123, a seconda del numero di estensioni (1-5) assegnate da DADSM per richiesta di allocazione/estensione.

209

- È stata tentata un'estensione, ma non era disponibile alcuno spazio sul volume utente.
- Non è stata specificata alcuna quantità di spazio secondario e non sono disponibili volumi candidati.

È possibile seguire le istruzioni in [Come aumentare la dimensione di una serie di pagine](#) poiché IBM MQ for z/OS consente di abilitare l'espansione della serie di pagine dinamica aggiungendo volumi candidati utilizzando IDCAMS ALTER ADDVOL.

Il dataset deve quindi essere chiuso e riaperto in modo che TIOT venga rigenerato; altrimenti potrebbe verificarsi IEC070I 211 (8,306) -221 e IGD306I ERRORE NON PREVISTO DURANTE IEFAB4C2 PROCESSING RETURN CODE 24 REASON CODE 0.

La chiusura può essere eseguita senza un riciclo del gestore code utilizzando il seguente JCL:

```
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//DSFILE DD DSN=your.dataset.name,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
VERIFY FILE(DSFILE)
/*
```

Potrebbe essere necessario eseguire il JCL due volte per completare con un codice di ritorno diverso da zero. Alcuni indicatori potrebbero non essere reimpostati durante la prima esecuzione.

Nota: DFP utilizza fino a cinque aree non contigue del disco per soddisfare i requisiti di spazio totale di un'estensione primaria o secondaria. Ciò significa, nel caso peggiore di spazio su disco frammentato in modo non corretto, che si potrebbe ottenere solo circa 22 volte lo spazio secondario allocato prima di raggiungere il limite massimo di spazio.

Se si ritiene che vi sia spazio libero sufficiente che potrebbe essere utilizzato da un'altra estensione secondaria, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

220-220

IBM MQ for z/OS ha richiesto che Media Manager estenda la serie di pagine (un dataset lineare) e che Media Manager passato estenda i parametri non validi.

Una causa è che la serie di pagine ha raggiunto il limite di 64GB . [La formattazione delle serie di pagine \(FORMAT\)](#) equivale a una serie di pagine da 64 GB con un massimo di 16.777.213 pagine 4K . È possibile notare la dimensione della serie di pagine utilizzando il comando [DISPLAY USAGE](#) .

CSQP016E

csect - name PAGE SET *psid* HA RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI ESTENSIONI. NON PUO ' ESSERE ESTESO DI NUOVO

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di espandere dinamicamente la serie di pagine *psid* non è riuscito perché è stato utilizzato il numero massimo di estensioni.

Azione di sistema

La serie di pagine non può essere estesa di nuovo. Quando vengono richiamati i messaggi sulla serie di pagine completa, lo spazio esistente verrà riutilizzato.

Risposta del programmatore di sistema

Copiare la serie di pagine in una nuova serie di pagine con estensioni principali e secondarie più grandi. Definendo la serie di pagine come una serie di dati multivolume, è possibile sfruttare lo spazio libero sul maggior numero di volumi disco possibile. Consultare [Pianificazione in z/OS](#). Per ulteriori informazioni sull'organizzazione e la gestione delle serie di pagine, vedere [Gestione delle serie di pagine](#).

CSQP017I

csect - name EXPANSION STARTED FOR PAGE SET *psid*

Gravità

0

Spiegazione

La serie di pagine *psid* viene espansa dinamicamente, creando una nuova estensione.

Azione di sistema

Tutti i thread che stanno attualmente aggiungendo un messaggio alla serie di pagine *psid* vengono sospesi fino al completamento dell'espansione della serie di pagine (ciò è indicato dal messaggio CSQP013I).

CSQP018I

csect - name CHECKPOINT AVVIATO PER TUTTI I POOL DI BUFFER

Gravità

0

Spiegazione

Si sta eseguendo un punto di controllo per tutti i pool di buffer definiti.

CSQP019I

csect - name CHECKPOINT COMPLETED FOR BUFFER POOL *n*, *pagine* PAGES WRITTEN

Gravità

0

Spiegazione

È stato eseguito correttamente un checkpoint per il pool di buffer *n*.

CSQP020E

csect - name Il pool di buffer *n* è troppo piccolo

Gravità

8

Spiegazione

Si sta verificando un conflitto per i buffer in un pool di buffer. I messaggi dovranno essere letti e scritti nelle serie di pagine, il che aumenta il tempo di elaborazione di una richiesta dell'applicazione e la quantità di tempo del processore utilizzato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se necessario, utilizzare il comando ALTER BUFFPOOL per aggiungere ulteriori buffer al pool di buffer. Considerare innanzitutto la modifica di altri pool di buffer per ridurre il numero totale di buffer in uso. Fare riferimento al messaggio CSQY220I più recente sulla console z/OS per visualizzare la quantità di memoria virtuale disponibile e il numero di buffer aggiuntivi che possono essere aggiunti in modo sicuro a un pool di buffer. Se si modifica il numero di buffer nel pool di buffer, è necessario modificare anche i comandi DEFINE BUFFPOOL nel dataset di input di inizializzazione CSQINP1 utilizzato dal gestore code.

In alternativa, specificare DEFINE BUFFPOOL (X) REPLACE poiché questa opzione non utilizza il record del punto di controllo di log.

Se il pool di buffer ha un valore LOCATION di BELOW e non c'è memoria insufficiente sotto la barra, considerare di spostare il buffer sopra la barra impostandone il valore LOCATION su SOPRA. Ciò potrebbe richiedere la modifica del valore del parametro MEMLIMIT. Per ulteriori informazioni, consultare [Memoria spazio di indirizzo](#).

CSQP021I

Serie di pagine *psid* RBA=*rcvry-rba*, checkpoint RBA=*chkpt-rba*

Gravità

0

Spiegazione

Durante l'elaborazione del punto di controllo, i buffer sono stati scaricati dai pool di buffer alla serie di pagine indicata, stabilendo un nuovo RBA di ripristino del supporto. Questo RBA è il punto da cui vengono richiesti i dati di log per eseguire il ripristino del supporto per la serie di pagine. Deve essere uguale all'RBA del checkpoint.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il ripristino del supporto e gli RBA del punto di controllo differiscono, contattare il centro di supporto IBM .

CSQP022I

Il bufferpool n non è definito

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando che specifica un bufferpool che non è definito.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sul comando e immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQP023I

Richiesta completata per il pool di buffer n , ora ha k buffer

Gravità

0

Spiegazione

La dimensione del pool di buffer specificato è stata modificata correttamente.

CSQP024I

Richiesta avviata per il pool di buffer n

Gravità

0

Spiegazione

La richiesta di modifica del bufferpool è stata accettata. Uno dei messaggi CSQP023I, CSQP052Io CSQP053I verrà inviato alla console z/OS una volta completata la modifica,

CSQP025I

La serie di pagine n non è definita o non è in linea

Gravità

8

Spiegazione

È stato immesso un comando che specifica una serie di pagine non disponibile per il gestore code.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare Comandi MQSC per informazioni sul comando e immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQP026I

La serie di pagine *n* è utilizzata da una classe di memorizzazione

Gravità

8

Spiegazione

Una classe di memoria fa riferimento alla serie di pagine specificata e quindi non può essere eliminata.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare o eliminare tutte le classi di memoria che fanno riferimento alla serie di pagine e immettere nuovamente il comando.

CSQP027I

La serie di pagine *n* contiene buffer in uso

Gravità

8

Spiegazione

La serie di pagine specificata dispone di buffer ancora in uso e quindi non può essere eliminata.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere il completamento di tre punti di controllo, quindi immettere nuovamente il comando.

CSQP028I

Richiesta avviata per la serie di pagine *n*

Gravità

0

Spiegazione

La richiesta di definire o eliminare la serie di pagine è stata accettata. Il messaggio CSQP042I o CSQP032I verrà inviato alla console z/OS una volta completata la modifica. Se la modifica non riesce, verranno inviati i messaggi CSQP041E o CSQP031E .

CSQP030E

Deallocazione non riuscita per il dataset *dsname*, stato errore=eeeeiiii, codice motivo SMS =ssssssss

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il tentativo di annullare dinamicamente l'assegnazione del dataset della serie di pagine. Lo stato di errore è il codice motivo dell'errore restituito dall'allocazione dinamica di z/OS .

Azione di sistema

La serie di pagine è stata eliminata e non è più disponibile per l'uso.

Risposta del programmatore di sistema

La parte relativa allo stato di errore di questo messaggio contiene un codice di errore a 2 byte (*eeee*, S99ERROR) seguito dal codice di informazioni a 2 byte (*iiii*, S99INFO) dal blocco di richiesta SVC99 . Se il codice S99ERROR indica un errore di assegnazione SMS ('97xx'), *ssssssss* contiene ulteriori informazioni sul codice di errore SMS ottenute da S99ERSN. Consultare il manuale *MVS Authorized Assembler Services Guide* per una descrizione di questi codici.

CSQP031E

Eliminazione della serie di pagine *n* non riuscita

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'eliminazione della serie di pagine specificata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni sull'errore, consultare i messaggi di errore precedenti.

CSQP032I

Eliminazione della serie di pagine *n* completata

Gravità

0

Spiegazione

La serie di pagine specificata è stata eliminata correttamente.

CSQP033E

Errore durante l'eliminazione della serie di pagine *n*, code=*rrr*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'eliminazione della serie di pagine specificata.

Azione di sistema

La serie di pagine non viene eliminata ed è ancora disponibile per l'uso.

Risposta del programmatore di sistema

Prendere nota del codice di errore e contattare il centro di supporto IBM .

CSQP034E

Il pageset *n* è già stato definito

Gravità

8

Spiegazione

La serie di pagine specificata è già utilizzata dal gestore code e quindi non può essere definita dinamicamente.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare Comandi MQSC per informazioni sul comando e immettere nuovamente il comando correttamente.

CSQP035E

Allocazione non riuscita per il dataset *dsname*, stato errore=eeeeiiii, codice motivo SMS =ssssssss

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il tentativo di assegnare dinamicamente il dataset della serie di pagine. Lo stato di errore è il codice motivo dell'errore restituito dall'allocazione dinamica di z/OS .

Azione di sistema

La serie di pagine non è definita.

Risposta del programmatore di sistema

La parte relativa allo stato di errore di questo messaggio contiene un codice di errore a 2 byte (eeee, S99ERROR) seguito dal codice di informazioni a 2 byte (iiii, S99INFO) dal blocco di richiesta SVC99 . Se il codice S99ERROR indica un errore di assegnazione SMS ('97xx'), ssssssss contiene ulteriori informazioni sul codice di errore SMS ottenute da S99ERSN. Consultare il manuale *MVS Authorized Assembler Services Guide* per una descrizione di questi codici.

CSQP036I

Il dataset *dsname* per il pageset *n* non è formattato con RECOVER o REPLACE

Gravità

8

Spiegazione

Il dataset della serie di pagine denominata non era formattato correttamente. Un dataset che deve essere utilizzato per aggiungere dinamicamente una serie di pagine deve essere un dataset appena formattato (utilizzando TYPE (RECOVER)) o uno che è stato precedentemente utilizzato per contenere i messaggi ed è stato formattato utilizzando TYPE (REPLACE).

Azione di sistema

La serie di pagine non è definita.

Risposta del programmatore di sistema

Formattare il dataset come richiesto. Se si sta aggiungendo una serie di pagine non utilizzata in precedenza al gestore code, utilizzare la funzione FORMAT del programma di utilità CSQUTIL, specificando TYPE (RECOVER). Se la serie di pagine è stata precedentemente utilizzata per congelare i messaggi, utilizzare la funzione FORMAT specificando TYPE (REPLACE).

In quest' ultimo caso, se il gestore code è terminato in modo anomalo, la formattazione potrebbe non riuscire e verrà emesso il messaggio CSQU160E . Non è possibile aggiungere dinamicamente una serie di pagine di questo tipo, ma è possibile utilizzare nuovamente la serie di pagine includendolo nella procedura JCL dell'attività avviata xxxxMSTR per il gestore code e quindi riavviando il gestore code.

CSQP037E

OPEN non riuscito per il pageset *n*, codice di ritorno VSAM =rc codice di errore =motivo

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore VSAM durante il tentativo di apertura del dataset della serie di pagine.

Azione di sistema

La serie di pagine non è definita.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per informazioni sui codici di ritorno e di errore da VSAM. Se necessario, emettere nuovamente la richiesta.

CSQP038E

GET non riuscito per la serie di pagine *n*, codice di ritorno VSAM =*rc* codice motivo =*motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore VSAM durante il richiamo di un record dal dataset della serie di pagine.

Azione di sistema

La serie di pagine non è definita.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per informazioni sui codici di ritorno e di errore da VSAM. Se necessario, emettere nuovamente la richiesta.

CSQP039E

CLOSE non riuscito per la serie di pagine *n*, codice di ritorno VSAM =*rc* codice motivo =*motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore VSAM durante il tentativo di chiusura del dataset della serie di pagine.

Azione di sistema

La serie di pagine non è definita.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per informazioni sui codici di ritorno e di errore da VSAM. Se necessario, emettere nuovamente la richiesta.

CSQP041E

Definizione della serie di pagine *n* non riuscita

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la definizione della serie di pagine specificata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni sull'errore, consultare i messaggi di errore precedenti.

CSQP042I

Definizione della serie di pagine *n* completata

Gravità

0

Spiegazione

La serie di pagine specificata è stata definita correttamente.

CSQP043I

Il pool di buffer n è utilizzato da una serie di pagine

Gravità

8

Spiegazione

Il pool di buffer specificato è utilizzato da una serie di pagine e quindi non può essere eliminato.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare o eliminare tutte le serie di pagine che fanno riferimento al pool di buffer, quindi immettere nuovamente il comando.

CSQP045I

Il pool di buffer n non è utilizzato da alcuna serie di pagine

Gravità

8

Spiegazione

Il pool di buffer specificato non è utilizzato da alcuna serie di pagine e quindi non può avere buffer aggiunti o rimossi.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Definire almeno una serie di pagine che fa riferimento al pool di buffer, quindi immettere nuovamente il comando oppure eliminare il pool di buffer.

CSQP046I

Richiesta già in corso per il pool di buffer n

Gravità

8

Spiegazione

Il bufferpool specificato è stato modificato o eliminato da un altro comando.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere il completamento dell'elaborazione dell'altro comando, quindi immettere nuovamente il comando, se appropriato.

CSQP047E

Le serie di pagina non disponibili possono causare problemi - eseguire un'operazione per correggere questa situazione

Gravità

4

Spiegazione

Una o più serie di pagine non sono disponibili, come riportato nei messaggi precedenti; sono offline dopo essere state utilizzate precedentemente, non definite, sospese o altrimenti inaccessibili. Ad esempio, MQ potrebbe aver tentato di aprire una serie di pagine al riavvio, ma non è riuscito perché era utilizzata da un'altra applicazione.

Questa situazione può causare problemi, quindi è necessario intraprendere un'azione per correggerla il più presto possibile.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando DISPLAY USAGE per ottenere un elenco delle serie di pagine non disponibili.

Se è richiesta una serie di pagine precedentemente utilizzata, portarla in linea; questa operazione può essere eseguita senza arrestare il gestore code. Utilizzare la funzione FORMAT del programma di utilità CSQUTIL, specificando TYPE (REPLACE). Quindi immettere un comando DEFINE PSID per ripristinare l'uso della serie di pagine. Tenere presente che tutte le unità di recupero (ad eccezione di quelle in dubbio) che hanno coinvolto la serie di pagine non in linea saranno state sottoposte a backout dal gestore code quando la serie di pagine è stata utilizzata l'ultima volta. Queste unità di ripristino in dubbio possono essere risolte quando la serie di pagine viene nuovamente utilizzata dal gestore code.

Se una serie di pagine non è richiesta, immettere un comando DELETE PSID per rimuoverla.

Rimuovere inoltre qualsiasi comando DEFINE PSID dal dataset di input di inizializzazione CSQINP1.

CSQP048E

PUT non riuscito per la serie di pagine *n*, codice di ritorno VSAM =*rc* codice motivo =*motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore VSAM durante il richiamo di un record dal dataset della serie di pagine.

Azione di sistema

La serie di pagine non è definita.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per informazioni sui codici di ritorno e di errore da VSAM. Se necessario, emettere nuovamente la richiesta.

CSQP049I

Il dataset *dsname* è formattato per una serie di pagine differente *n*

Gravità

8

Spiegazione

Il dataset della serie di pagine è stato formattato utilizzando TYPE (REPLACE) e, in quanto tale, può contenere messaggi per una serie di pagine specifica *n*. Non può essere aggiunto dinamicamente con un identificativo di serie di pagine differente.

Azione di sistema

La serie di pagine non è definita.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando specificando il dataset e la serie di pagine corretti. Se si intendeva aggiungere una serie di pagine precedentemente inutilizzata, riformattare la serie di dati utilizzando la funzione FORMAT del programma di utilità CSQUTIL, specificando TYPE (RECOVER).

CSQP051I

Memoria insufficiente per la richiesta del pool di buffer n

Gravità

4

Spiegazione

La dimensione del pool di buffer specificato non è stata modificata come richiesto perché non è disponibile memoria sufficiente.

Risposta del programmatore di sistema

Il comando DISPLAY USAGE può essere utilizzato per stabilire le dimensioni attuali di tutti i pool di buffer definiti sul sistema. È possibile ridurre la dimensione di altri pool di buffer, in modo da liberare la memoria, che può essere assegnata a questo pool di buffer immettendo nuovamente il comando.

Il messaggio CSQY220I mostra le informazioni di memoria. Fare riferimento a [Gestione dei pool di buffer](#) per ulteriori informazioni su come modificare il pool di buffer.

CSQP052I

La richiesta è stata completata parzialmente per il pool di buffer n , ora ha k buffer

Gravità

4

Spiegazione

La dimensione del bufferpool specificato è stata modificata. Il numero di buffer non è quello richiesto perché, ad esempio, non è disponibile memoria sufficiente.

CSQP053I

Richiesta completata per il pool di buffer n , buffer non modificati

Gravità

0

Spiegazione

La dimensione del bufferpool specificato non è stata modificata. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il numero di buffer richiesti era uguale alla dimensione esistente o che la memoria disponibile non era sufficiente per modificare la dimensione o l'ubicazione del pool di buffer (come mostrato dal messaggio precedente CSQP051I).

CSQP054I

Il pool di buffer n si trova al di sopra della barra

Gravità

0

Spiegazione

Il pool di buffer specificato è stato spostato in modo che si trovi sopra la barra.

CSQP055I

Il pool di buffer n si trova ora sotto la barra

Gravità

0

Spiegazione

Il pool di buffer specificato è stato ora spostato in modo che si trovi sotto la barra.

CSQP056E

Il comando ALTER BUFFPOOL per il pool di buffer *n* non è riuscito

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore non previsto durante l'esecuzione del comando ALTER BUFFPOOL. Il pool di buffer verrà lasciato con il numero di buffer che erano in esso al momento in cui si è verificato l'errore.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando DISPLAY USAGE PSID (*) per visualizzare lo stato corrente del pool di buffer. Se necessario, immettere nuovamente il comando ALTER BUFFPOOL.

Se sono state emesse delle interruzioni anomale, esaminare il codice di interruzione per verificare se l'errore è causato dalla mancanza di memoria del gestore code. La modifica del parametro LOCATION da BELOW a SUPERIORE per un pool di buffer potrebbe richiedere l'aumento del parametro MEMLIMIT nel JCL della procedura memorizzata del gestore code, xxxxMSTR. Per ulteriori dettagli, consultare [Memoria spazio di indirizzo](#).

Se si commuta un pool di buffer da sopra a sotto la barra, potrebbe essere necessario diminuire il numero di buffer nel pool di buffer.

CSQP057E

Il bufferpool *n* è sospeso a causa del valore corrente di OPMODE

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore code era precedentemente in esecuzione con OPMODE (NEWFUNC,800) specificato nella macro CSQ6SYSP quando è stato creato il pool di buffer. Il pool di buffer ha un ID compreso tra 16 e 99. Successivamente, il parametro **OPMODE** è stato modificato in OPMODE (COMPAT,800), la macro CSQ6SYSP è stata assemblata e il gestore code è stato riavviato.

I pool di buffer con un ID maggiore di 15 non sono supportati da OPMODE (COMPAT,800) poiché questo supporto è disponibile solo da IBM MQ versione 8 in poi.

Il pool di buffer specificato è contrassegnato come sospeso. Di conseguenza, anche tutte le serie di pagine che utilizzano questo pool di buffer vengono sospese e viene emesso il messaggio [CSQP059E: Serie di pagine *n* poiché utilizza il pool di buffer sospeso *n*](#).

Il pool di buffer rimane sospeso e le informazioni vengono conservate nei record di checkpoint fino a quando OPMODE (NEWFUNC,800) non viene specificato nella macro CSQ6SYSP e il gestore code non viene riavviato. Il pool di buffer e tutte le serie di pagine che utilizzano il pool di buffer non sono più sospese.

Non è possibile utilizzare i comandi **ALTER** o **DELETE** MQSC su un pool di buffer sospeso. Inoltre, le informazioni sul pool di buffer sospeso non sono disponibili quando si utilizza il comando **DISPLAY USAGE PSID**.

Azione di sistema

Tutte le serie di pagine che utilizzano il pool di buffer specificato vengono sospese e viene emesso il messaggio [CSQP059E: Serie di pagine *n* perché utilizza il pool di buffer sospeso *n*](#).

Risposta del programmatore di sistema

Per utilizzare nuovamente il pool di buffer, impostare OPMODE (NEWFUNC,800) e riavviare il gestore code.

Per rimuovere il pool di buffer, impostare il parametro OPMODE su OPMODE (NEWFUNC,800), modificare il comando **DEFINE PSID** nel dataset di input di inizializzazione CSQINP1 per utilizzare un pool di buffer differente. Riavviare il gestore code, eliminare il pool di buffer, quindi modificare il parametro OPMODE in OPMODE (COMPAT,800) e riavviare il gestore code.

CSQP058E

La LOCATION del pool di buffer *n* è stata forzata su BELOW a causa del valore corrente di OPMODE

Gravità

4

Spiegazione

 Il gestore code era precedentemente in esecuzione con OPMODE (NEWFUNC,800) specificato nella macro CSQ6SYSP quando è stato creato il pool di buffer. Il bufferpool aveva l'attributo LOCATION impostato su SOPRA. Di conseguenza, il parametro z/OS: OPMODE è stato modificato in OPMODE (COMPAT,800), la macro CSQ6SYSP è stata assemblata e il gestore code è stato riavviato.

I pool di buffer con un valore LOCATION sopra non sono supportati da OPMODE (COMPAT,800) perché questo supporto è disponibile solo da IBM MQ versione 8 in poi.

Il bufferpool specificato ha il valore LOCATION impostato su BELOW. Inoltre, il numero di buffer disponibili nel lotto di buffer è impostato su 1000 in modo che il limite di memoria al di sotto della barra non venga superato. Se il numero di buffer nel pool di buffer era in origine inferiore a 1000, il numero non viene modificato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare il numero di buffer nel pool di buffer specificato utilizzando il comando MQSC ALTER BUFFPOOL .

CSQP059E

La serie di pagine *n* è sospesa perché utilizza il pool di buffer sospeso *n*

Gravità

4

Spiegazione

 Il gestore code era precedentemente in esecuzione con OPMODE (NEWFUNC,800) specificato nella macro CSQ6SYSP quando è stato creato il pool di buffer. Il pool di buffer ha un ID compreso tra 16 e 99. Successivamente, il parametro z/OS: OPMODE è stato modificato in OPMODE (COMPAT,800), la macro CSQ6SYSP è stata assemblata e il gestore code è stato riavviato.

I pool di buffer con un ID maggiore di 15 non sono supportati da OPMODE (COMPAT,800) perché questo supporto è disponibile solo dalla versione 8 di IBM MQ in poi.

Il pool di buffer specificato è contrassegnato come sospeso. Di conseguenza, viene sospesa anche la serie di pagine specificata che utilizza questo pool di buffer.

Le informazioni sulla serie di pagine sospesa vengono conservate nei record di checkpoint fino a quando OPMODE (NEWFUNC,800) non viene specificata nella macro CSQ6SYSP e il gestore code non viene riavviato. La serie di pagine non viene più sospesa. Fino a quando non viene specificato OPMODE (NEWFUNC,800) e non viene riavviato il gestore code, le definizioni di oggetti e i messaggi

nella serie di pagine non sono disponibili. Un tentativo di utilizzare una coda o un argomento che utilizza la serie di pagine risulta in un messaggio MQRC_PAGESET_ERROR.

Nota: È possibile eliminare una serie di pagine sospesa solo se la serie di pagine non contiene messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

È possibile tornare a OPMODE (NEWFUNC,800) per prendere tutti i pool di buffer e le serie di pagine associate fuori dalla modalità di sospensione.

In alternativa, riportare la serie di pagine in linea associando la serie di pagine ad un nuovo pool di buffer. È possibile farlo senza arrestare il gestore code utilizzando la funzione FORMAT del programma di utilità CSQUTIL, specificando TYPE (REPLACE). Immettere un comando **DEFINE PSID** per ripristinare l'utilizzo della serie di pagine.

Nota: Tutte le unità di ripristino che implicavano la serie di pagine sospesa, ad eccezione delle unità in dubbio, sono state sottoposte a backout dal gestore code quando la serie di pagine è stata utilizzata l'ultima volta. Le unità di ripristino in dubbio possono essere risolte quando la serie di pagine viene nuovamente utilizzata dal gestore code.

CSQP060E

La serie di pagine 0 deve utilizzare uno dei pool di buffer da 0 a 15

Gravità

12

Spiegazione

La serie di pagine 0 deve essere definita in modo da utilizzare il pool di buffer da 0 a 15.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code non è riuscito.

Risposta del programmatore di sistema

Definire la serie di pagine 0 in modo che utilizzi il pool di buffer da 0 a 15. Generalmente, utilizzare il bufferpool 0.

CSQP061I

ALTER BUFFPOOL *n* in corso, tempo trascorso *m* minuti

Gravità

4

Spiegazione

Il comando ALTER BUFFPOOL è stato immesso per il pool di buffer specificato. Se il comando impiega più di cinque minuti per l'elaborazione, questo messaggio viene emesso ogni cinque minuti circa fino a quando il comando non viene completato.

Una volta completato il comando, viene emesso uno o più dei seguenti messaggi: CSQP023I, CSQP051I, CSQP052Io CSQP053I.

Questo messaggio potrebbe essere emesso nei seguenti scenari:

- Il parametro LOCATION del bufferpool specificato è stato modificato da SOPRA a SOTTO
- Il bufferpool specificato aveva il parametro LOCATION impostato su SOPRA e il numero di buffer è stato ridotto di un numero elevato

Nella maggior parte dei casi il comando ALTER BUFFPOOL viene completato molto rapidamente e questo messaggio non viene emesso. Se questo messaggio viene emesso, non dovrebbe essere

motivo di preoccupazione a meno che il valore del tempo trascorso non diventi un valore elevato - più di 30 minuti.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la registrazione lavoro per ulteriori emissioni di questo messaggio o un messaggio che indica che il comando ALTER BUFFPOOL è stato completato.

Se questo messaggio viene emesso continuamente e il tempo trascorso aumenta fino a raggiungere un valore elevato (più di 30 minuti), ciò potrebbe indicare un problema, contattare il rappresentante del servizio IBM .

CSQP062I

Bufferpool *n* PAGECLAS modificato, è necessario riavviare per rendere effettivo

Gravità

4

Spiegazione

L'attributo PAGECLAS del bufferpool specificato è stato modificato.

Questa modifica non influisce in modo dinamico sul tipo di pagine utilizzate dal pool di buffer, a meno che l'attributo LOCATION non venga modificato contemporaneamente da BELOW a SOPRA. Tuttavia, la modifica viene registrata e applicata quando il gestore code viene riavviato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Il pool di buffer utilizza il precedente valore dell'attributo PAGECLAS.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna, a meno che non si richieda che il nuovo attributo PAGECLAS del pool di buffer specificato abbia effetto immediato.

In questo caso, riavviare il gestore code o effettuare le seguenti operazioni:

1. Il pool di buffer in modo che il suo attributo LOCATION sia BELOW e il suo PAGECLAS sia 4KBe
2. Modificare l'attributo LOCATION del bufferpool in SOPRA, contemporaneamente alla modifica dell'attributo PAGECLAS.

CSQP063E

Il valore PAGECLAS deve essere 4KB se specificato con LOCATION (BELOW)

Gravità

8

Spiegazione

Un pool di buffer con un valore LOCATION superiore e un attributo PAGECLAS che non è 4KB è stato modificato in modo che il suo valore LOCATION sia BELOW.

L'unico valore di PAGECLAS valido con un valore LOCATION di BELOW è 4KB.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Oltre a modificare l'attributo LOCATION nel valore BELOW, modificare l'attributo PAGECLAS nel valore 4KB.

CSQP064I

Definizione del pool di buffer *n* nel dataset CSQINP1 utilizzato

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso all'avvio quando il gestore code legge il log.

È stato definito un pool di buffer nel dataset CSQINP1 , con l'attributo REPLACE specificato, in modo che la definizione per il pool di buffer nel log del gestore code venga ignorata.

Le modifiche apportate al pool di buffer, utilizzando il comando ALTER BUFFPOOL, quando il gestore code era precedentemente in esecuzione non si sono verificate.

Questo messaggio viene emesso solo se è presente una differenza tra la definizione per il pool di buffer nel dataset CSQINP1 e il log del gestore code.

Azione di sistema

I valori di attributo per il pool di buffer specificato vengono presi dal dataset CSQINP1 anziché utilizzare i valori memorizzati nel log del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Se la definizione di pool di buffer nel dataset CSQINP1 è quella richiesta, ignorare il messaggio.

Altrimenti:

- Utilizzare il comando ALTER BUFFPOOL per modificare la definizione del pool di buffer e modificarne la definizione in CSQINP1 in modo che corrisponda o
- Rimuovere l'attributo REPLACE nella definizione del pool di buffer nel dataset CSQINP1 .

Si noti che invece di rimuovere l'attributo REPLACE è possibile specificare l'attributo NOREPLACE.

Messaggi dell'adattatore IMS (CSQQ ...)**CSQQ000I**

IMS/TM *iiii* connesso al gestore code *qqqq*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto sul terminale principale IMS quando il IMS control region for IMS system *iiii* si è connesso correttamente al gestore code *qqqq*.

CSQQ001I

IMS/TM *iiii* non connesso al gestore code *qqq*. Messaggio di notifica accettato

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto sul terminale master IMS quando la regione di controllo IMS per IMS sistema *iiii* ha provato a connettersi al gestore code *qqq* ma il gestore code non è ancora pronto per effettuare connessioni.

Azione di sistema

Il gestore code ha accettato il messaggio di notifica da IMS e quando è pronto per effettuare le connessioni, emetterà il comando z/OS MODIFY IMS per far sì che IMS tenti di effettuare nuovamente la connessione. Le applicazioni IMS non possono accedere a risorse IBM MQ fino a quando non viene stabilita la connessione.

Risposta del programmatore di sistema

Risolvere eventuali altri problemi IBM MQ .

CSQQ002E

IMS/TM *iiii* non è riuscito a connettersi al gestore code *qqq*, MQRC=*mqr*c

Gravità

12

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto sul terminale principale IMS quando la regione di controllo IMS per IMS sistema *iiii* non è riuscita a connettersi al gestore code *qqq*. *mqr*c è il codice motivo IBM MQ per l'errore.

Azione di sistema

La regione di controllo IMS e le aree dipendenti non sono connesse al gestore code. Qualsiasi richiesta dalle applicazioni IMS per le risorse IBM MQ avrà esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqr*c per determinare la natura dell'errore.

CSQQ003E

IMS/TM *iiii* creazione thread non riuscita durante la connessione al gestore code *qqq*, MQRC=*mqr*c

Gravità

12

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto sul terminale principale IMS quando la regione di controllo IMS per IMS sistema *iiii* non è riuscita a connettersi al gestore code *qqq*. *mqr*c è il codice motivo IBM MQ per l'errore dalla funzione di creazione thread IBM MQ .

Azione di sistema

La regione di controllo IMS e le aree dipendenti non sono connesse al gestore code. Qualsiasi richiesta dalle applicazioni IMS per le risorse IBM MQ avrà esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqr*c per determinare la causa del problema.

CSQQ004E

IMS/TM *iiii* inquire indoubt non è riuscito durante la connessione al gestore code *qqqq*, MQRC=*mqr*c

Gravità

12

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto sul terminale principale IMS quando la regione di controllo IMS per IMS sistema *iiii* non è riuscita a connettersi al gestore code *qqq*. *mqr*c è il codice motivo IBM MQ per l'errore dalla funzione inquire indoubt IBM MQ .

Azione di sistema

La regione di controllo IMS e le aree dipendenti non sono connesse al gestore code. Qualsiasi richiesta dalle applicazioni IMS per le risorse IBM MQ avrà esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqr*c per determinare la natura dell'errore.

CSQQ005E

IMS/TM *iiii* stabilisce l'uscita non riuscita durante la connessione al gestore code *qqq*, MQRC=*mqr*c

Gravità

12

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto sul terminale principale IMS quando la regione di controllo IMS per IMS sistema *iiii* non è riuscita a connettersi al gestore code *qqq*. *mqr*c è il codice di errore IBM MQ per l'errore da IBM MQ che stabilisce la funzione di uscita.

Azione di sistema

La regione di controllo IMS e le aree dipendenti non sono connesse al gestore code. Qualsiasi richiesta dalle applicazioni IMS per le risorse IBM MQ avrà esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqr*c per determinare la causa dell'errore.

CSQQ007E

IMS/TM *iiii* resolve indoubt non riuscito durante la connessione al gestore code *qqq*, MQRC=*mqr*c

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto sul terminale master IMS quando il gestore code non è riuscito a risolvere le unità di ripristino in dubbio durante il processo di connessione. *mqr*c è il codice motivo IBM MQ per l'errore della funzione di risoluzione in dubbio.

Azione di sistema

La control region IMS e le aree dipendenti sono connesse al gestore code. Le applicazioni IMS possono accedere alle risorse IBM MQ .

Risposta del programmatore di sistema

Per informazioni sulla risoluzione dell'unità di recovery IBM MQ associata all'unità di lavoro IMS in dubbio, vedere [Ripristino manuale delle unità di recovery IMS](#).

CSQQ008I

nn unità di ripristino sono ancora in dubbio nel gestore code *qqq*

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto sul terminale principale IMS quando il gestore code ha unità di recupero ancora in dubbio dopo che tutte le unità di lavoro IMS sono state risolte.

Azione di sistema

La control region IMS e le aree dipendenti sono connesse al gestore code. Le applicazioni IMS possono accedere alle risorse IBM MQ .

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Modalità di risoluzione delle unità di ripristino in dubbio da IMS](#) per informazioni sulla risoluzione dell'unità di recupero IBM MQ associata all'unità di lavoro IMS in dubbio.

CSQQ010E

Errore durante la risoluzione dell'unità di recupero *uuuu* (OASN *nnnn*) nel gestore code *qqqq*, MQRC=*mqr*c

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto nel terminal principale IMS quando il gestore code non è in grado di risolvere un'unità di recupero in dubbio. *uuuu* è l'identificativo dell'unità di lavoro nello stesso formato della risposta dal comando DISPLAY THREAD. *nnnn* è l'IMS OASN (origin application sequence number), in formato decimale.

Azione di sistema

La control region IMS e le aree dipendenti sono connesse al gestore code. Le applicazioni IMS possono accedere alle risorse IBM MQ .

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Modalità di risoluzione delle unità di ripristino in dubbio da IMS](#) per informazioni sulla risoluzione dell'unità di recupero IBM MQ associata all'unità di lavoro IMS in dubbio.

CSQQ011E

IMS/TM *iiii* non è riuscita per la connessione al gestore code *qqq*, MQRC=*mqr*c

Gravità

12

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto nel terminale master IMS quando la regione di controllo IMS per IMS sistema *iiii* non è riuscita a disconnettersi dal gestore code *qqq*. *mqr*c è il codice di ritorno per l'errore dalla funzione di identificazione di fine IBM MQ .

Azione di sistema

La regione di controllo IMS e le aree dipendenti non sono connesse al gestore code. Qualsiasi richiesta dalle applicazioni IMS per le risorse IBM MQ avrà esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqr*c per determinare la causa dell'errore.

CSQQ013I

I comandi di MQ non possono essere emessi utilizzando il comando /SSR

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto nel terminale master IMS quando il comando /SSR IMS viene utilizzato per immettere un comando IBM MQ ; i comandi IBM MQ non possono essere emessi in questo modo.

Azione di sistema

Nessuno

CSQQ014E

Il commit dell'unità di ripristino *uuuu* (OASN *nnnn*) non è stato eseguito nel gestore code *qqq*

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto sul terminale principale IMS quando, in seguito alla chiusura anomala di una applicazione, il gestore code non è in grado di eseguire il commit di una unità di ripristino dubbia come richiesto da IMS. *uuuu* è l'identificativo dell'unità di lavoro nello stesso formato della risposta dal comando DISPLAY THREAD. *nnnn* è l'IMS OASN (origin application sequence number), in formato decimale.

Azione di sistema

La control region IMS e le aree dipendenti sono connesse al gestore code. Le applicazioni IMS possono accedere alle risorse IBM MQ .

Risposta del programmatore di sistema

Consultare Modalità di risoluzione delle unità di ripristino in dubbio da IMS per informazioni sulla risoluzione dell'unità di recupero IBM MQ associata all'unità di lavoro IMS in dubbio.

CSQQ015E

Non è stato eseguito il backout dell'unità di ripristino *uuuu* (OASN *nnnn*) nel gestore code *qqq*

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio viene prodotto sul terminale principale IMS quando, in seguito alla chiusura anomala di un'applicazione, il gestore code non è in grado di eseguire il backout di un'unità di ripristino dubbia come richiesto da IMS. *uuuu* è l'identificativo dell'unità di lavoro nello stesso formato della risposta dal comando DISPLAY THREAD. *nnnn* è l' IMS OASN (origin application sequence number), in formato decimale.

Azione di sistema

La control region IMS e le aree dipendenti sono connesse al gestore code. Le applicazioni IMS possono accedere alle risorse IBM MQ .

Risposta del programmatore di sistema

Consultare Modalità di risoluzione delle unità di ripristino in dubbio da IMS per informazioni sulla risoluzione dell'unità di recupero IBM MQ associata all'unità di lavoro IMS in dubbio.

CSQQ100I

psb - *name region* - *id* Elaborazione gestore code *name*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio identifica il gestore code a cui è connessa questa istanza del controllo trigger IMS . *region* - *id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQQ110I, che indica il nome della coda di avvio.

CSQQ101E

psb - *name id* - *regione* Impossibile aprire la coda di avvio, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

CSQQTRMN ha tentato di aprire una coda di avvio, ma il tentativo non è riuscito (ad esempio, perché la coda non è definita). *mqcc* e *mqrc* forniscono la causa del problema. *region* - *id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc*, determinare la causa del problemi e riavviare CSQQTRMN.

CSQQ102E

psb - name region - id Una chiamata IMS dl1-function ha restituito *pcb - status*

Gravità

4

Spiegazione

È stato richiamato un messaggio trigger dalla coda di iniziazione che definisce una transazione IMS da avviare. Tuttavia, la transazione non può essere avviata (ad esempio, non può essere trovata). *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto. *pcb - status* è il codice di stato restituito da IMS dall'ultima chiamata *dl1-function*.

Azione di sistema

Il messaggio trigger viene inviato alla coda di messaggi non recapitabili. CSQQTRMN elabora il messaggio successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *IMS/ESA Application Programming: Data Communication* per informazioni su *pcb - status*. Esaminare il messaggio trigger nella coda di messaggi non instradabili per trovare il nome della transazione IMS. Determinare la causa del problema e riavviare la transazione.

CSQQ103E

psb - name region - id CSQQTRMN legge un messaggio di trigger con un MQTM -StrucId non corretto di *struc-id*

Gravità

4

Spiegazione

È stato richiamato un messaggio trigger, ma l'identificativo della struttura del messaggio non è MQTM_STRUC_ID e quindi non è compatibile con questa versione di CSQQTRMN. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto.

Azione di sistema

Il messaggio trigger viene inviato alla coda di messaggi non recapitabili. CSQQTRMN elabora il messaggio successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare l'intestazione del messaggio nella coda di messaggi non instradabili. Questo ti dirà da dove proviene il messaggio del trigger. Correggere il processo che ha creato il messaggio trigger.

CSQQ104E

psb - name region - id CSQQTRMN non supporta la versione *versione*

Gravità

4

Spiegazione

È stato richiamato un messaggio trigger, ma l'identificativo della versione in MQTM non è la versione 1 e quindi non è compatibile con questa versione di CSQQTRMN. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto.

Azione di sistema

Il messaggio trigger viene inviato alla coda di messaggi non recapitabili. CSQQTRMN elabora il messaggio successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare l'intestazione del messaggio nella coda di messaggi non instradabili. Questo ti dirà da dove proviene il messaggio del trigger. Correggere il processo che ha creato il messaggio trigger.

CSQQ105E

psb - name region - id CSQQTRMN non può avviare un tipo di processo *type*

Gravità

4

Spiegazione

È stato richiamato un messaggio di trigger, ma il tipo di processo in MQTM non è IMSe quindi non può essere elaborato da questa versione di CSQQTRMN. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto.

Azione di sistema

Il messaggio trigger viene inviato alla coda di messaggi non recapitabili. CSQQTRMN elabora il messaggio successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare l'intestazione del messaggio nella coda di messaggi non instradabili. Questo ti dirà da dove proviene il messaggio del trigger. Correggere il processo che ha creato il messaggio trigger.

CSQQ106E

psb - name region - id Errore MQGET, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*. CSQQTRMN verrà terminato

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere una chiamata MQGET sulla coda di avvio non è riuscito. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQQ110I, che indica il nome della coda.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a [pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare la causa del problema. Riavviare CSQQTRMN.

CSQQ107E

psb - name region - id Impossibile connettersi al gestore code, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo del controllo trigger di connettersi al gestore code identificato nel messaggio CSQQ100I non è riuscito. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a [pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare la causa del problema.

CSQQ108I

psb - name region - id LTERM *lterm - name* non disponibile. Passato a MASTER

Gravità

4

Spiegazione

L'LTTERM specificato per ricevere i messaggi diagnostici non può essere utilizzato.

Azione di sistema

I messaggi vengono inviati al terminale master.

Risposta del programmatore di sistema

Risolvere il motivo per cui *lterm - name* non era disponibile.

CSQQ109E

psb - name id - regione Errore MQCLOSE, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di chiusura di una coda di messaggi non recapitabili, ma la chiamata MQCLOSE non è riuscita. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQQ110I, che indica il nome della coda.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare la causa del problema.

CSQQ110I

Nome coda = *q - name*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio segue altri messaggi e identifica il nome della coda in questione. I messaggi di accompagnamento indicano l'evento o il problema associato alla coda.

CSQQ111E

psb - name id - regione CSQQTRMN ha letto un messaggio trigger con una lunghezza non corretta

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso se la transazione CSQQTRMN riceve un messaggio trigger che non corrisponde al blocco di controllo MQTM. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto.

Azione di sistema

Il messaggio viene inviato alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio nella coda di messaggi non recapitabili per determinare il perché non corrisponde a MQTM.

CSQQ112E

psb - name id - regione MQOPEN error, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata **MQOPEN** non è stata in grado di aprire una coda. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQQ110I che indica il nome della coda.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqr*c per determinare la causa del problema.

CSQQ113I

psb - name id - regione Questo messaggio non può essere elaborato

Gravità

0

Spiegazione

Quando un tentativo di elaborare un messaggio utilizzando una chiamata API IBM MQ ha avuto esito negativo, è stato effettuato un tentativo di inserire il messaggio nella coda di messaggi non recapitabili. Anche questo non è riuscito e l' *id - messaggio* è stato inviato a LTERM. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQQ118I, che indica l'identificativo del messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare i messaggi precedenti che spiegano perché la coda di messaggi non recapitabili non era disponibile (se non è stata definita una coda di messaggi non recapitabili, non saranno stati emessi altri messaggi relativi al problema).

CSQQ114E

psb - name region - id MQINQ error, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqr*c

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di utilizzare la chiamata MQINQ per richiedere informazioni sugli attributi di una coda non è riuscito. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQQ110I che indica il nome della coda.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqr*c per determinare il motivo per cui non è stato possibile eseguire una chiamata MQINQ sulla coda.

CSQQ115I

psb - name region - id Termina dopo la chiusura della connessione del gestore code

Gravità

0

Spiegazione

CSQQTRMN è stato terminato perché il collegamento al gestore code non è più disponibile.

CSQQ116E

psb - name region - id Impossibile aprire il gestore code, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQOPEN al gestore code non è riuscita. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare la causa del problema.

CSQQ117E

psb - name id - regione Impossibile eseguire la query del gestore code, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQINQ al gestore code non è riuscita. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* per determinare la causa del problema.

CSQQ118I

MsgID=*id-messaggio*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio segue il messaggio CSQQ113I, che indica l'identificativo esadecimale del messaggio che non può essere elaborato.

CSQQ119E

psb - name region - id Errore rc da STORAGE OTTIENI

Gravità

8

Spiegazione

CSQQTRMN ha tentato di ottenere memoria, ma ha ricevuto il codice di ritorno *cr* da z/OS.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo del codice di ritorno dalla richiesta STORAGE OTTIENI e riavviare CSQQTRMN.

CSQQ120E

psb - name id - regione Errore MQPUT, MQCC=*mqqc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di inserire un messaggio su una coda con una chiamata MQPUT , ma il tentativo ha avuto esito negativo. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQQ110I che indica il nome della coda.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqqc* e *mqrc* per determinare perché non è stato possibile effettuare una chiamata MQPUT per la coda.

CSQQ121E

psb - name region - id La coda di messaggi non instradabili non è definita per il gestore code

Gravità

4

Spiegazione

Non è stata definita una coda di messaggi non recapitabili per il gestore code. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto.

Azione di sistema

Il messaggio del trigger viene eliminato e il processo non può essere avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Definire una coda di messaggi non recapitabili, se ne è richiesta una.

CSQQ122E

psb - name region - id Impossibile chiudere il gestore code, MQCC=*mqqc* MQRC=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

CSQQTRMN non è stato in grado di chiudere il gestore code dopo l'interrogazione della coda di messaggi non recapitabili. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqqc* e *mqrc* per determinare la causa del problema.

CSQQ123E

psb - name region - id Il tipo di coda di messaggi non recapitabili non è QLOCAL

Gravità

4

Spiegazione

La coda di messaggi non recapitabili definita non era di tipo locale. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQQ110I, che indica il nome della coda.

Azione di sistema

Il messaggio non viene inserito nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Definire la coda di messaggi non recapitabili come coda locale.

CSQQ124E

psb - name region - id L'utilizzo della coda di messaggi non recapitabili non è NORMALE

Gravità

4

Spiegazione

La coda di messaggi non instradabili definita non è di tipo di utilizzo normale. *region - id* è le ultime quattro cifre dell'identificativo della regione o è vuoto. Questo messaggio è seguito dal messaggio CSQQ110I, che indica il nome della coda.

Azione di sistema

Il messaggio non viene inserito nella coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Definire la coda di messaggi non recapitabili per avere un tipo di utilizzo normale.

CSQQ125E

psb - name id - regione Nessuna coda di iniziazione identificata

Gravità

8

Spiegazione

CSQQTRMN non ha trovato il nome della coda di avvio nei parametri di input.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i parametri di input e ricercare altri messaggi di errore per determinare il motivo dell'errore.
Riavviare CSQQTRMN.

CSQQ126E

psb - name region - id Una chiamata IMS ha restituito *pcb - status*

Gravità

8

Spiegazione

Un codice di stato *pcb-status* è stato restituito da una chiamata DLI.

Azione di sistema

CSQQTRMN termina.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il codice di stato e riavviare CSQQTRMN.

CSQQ150I

csect - name IBM WebSphere MQ per z/OS Vn

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come parte dell'intestazione del prospetto emesso dal programma di controllo trigger IMS .

CSQQ151I

csect - name Trigger Monitor Input Report - *date ora*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come parte dell'intestazione del prospetto emesso dal programma di controllo trigger IMS .

CSQQ152I

csect - name Impossibile aprire il dataset CSQQUT1

Gravità

8

Spiegazione

Il controllo del trigger IMS non è stato in grado di aprire il dataset contenente le istruzioni di controllo di input.

Azione di sistema

Per le opzioni vengono utilizzati i valori predefiniti.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore inviato al log JES per determinare il motivo dell'errore. Verificare che il dataset sia stato specificato correttamente.

CSQQ153I

csect - name Il primo token non è una parola chiave valida

Gravità

8

Spiegazione

L'istruzione di controllo di immissione non inizia con una parola chiave valida.

Azione di sistema

L'istruzione viene ignorata.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la sintassi dell'istruzione.

CSQQ159I

csect - name Opzioni di controllo trigger:

Gravità

0

Spiegazione

Il controllo del trigger IMS ha terminato l'elaborazione delle istruzioni di controllo di input. Seguono le opzioni che verranno utilizzate.

Messaggi di Recovery Manager (CSQR ...)

CSQR001I

RIAVVIO AVVIATO

Spiegazione

Questo messaggio delimita l'inizio del processo di riavvio all'avvio. Le fasi di riavvio stanno per iniziare. Queste fasi sono necessarie per ripristinare l'ambiente operativo a quello esistente al momento della terminazione precedente e per eseguire le azioni di recupero che potrebbero essere necessarie per riportare le risorse gestite da MQad uno stato congruente.

CSQR002I

RIAVVIO COMPLETATO

Spiegazione

Questo messaggio delimita il completamento del processo di riavvio all'avvio.

Azione di sistema

L'avvio continua.

CSQR003I

RESTART - PRECEDENTECHECKPOINT RBA=*rba*

Spiegazione

Il messaggio indica che la prima fase del processo di riavvio è in corso e identifica l'RBA di posizionamento del log del punto di controllo da cui il processo di riavvio otterrà le informazioni di recupero iniziali.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio continua.

CSQR004I

RESTART - UR COUNTS - IN COMMIT =*nnnn*, INDOUBT =*nnnn*, INFLIGHT =*nnnn*, IN BACKOUT =*nnnn*

Spiegazione

Questo messaggio indica il completamento della prima fase del processo di riavvio. I conteggi indicano il numero di unità di recupero con uno stato di esecuzione durante una precedente terminazione del gestore code che indica (per garantire la coerenza delle risorse MQ) che è necessario eseguire alcune azioni di recupero durante questo processo di riavvio. I conteggi potrebbero fornire un'indicazione del tempo richiesto per eseguire le rimanenti due fasi di riavvio (ripristino in avanti e indietro).

Il conteggio IN COMMIT specifica il numero avviato, ma non completato, phase-2 del processo di commit. Per completare il processo di commit, questi devono essere sottoposti a un recupero di inoltro.

Il conteggio INDOUBT specifica il numero di interruzioni tra phase-1 e phase-2 del processo di commit. Questi devono essere sottoposti a un ripristino di inoltro per garantire che le risorse da essi modificate non siano disponibili fino a quando non viene risolto il loro stato INDOUBT.

Il conteggio INFLIGHT specifica il numero che non ha completato la phase-1 del processo di commit né ha avviato il processo di backout. Questi devono essere sottoposti a un ripristino all'indietro per ripristinare le risorse da essi modificate allo stato congruente precedente.

Il conteggio IN BACKOUT specifica il numero che era in fase di backout. Questi devono essere sottoposti a un ripristino all'indietro per ripristinare le risorse da essi modificate allo stato congruente precedente.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio continua.

CSQR005I

RESTART - FORWARD RECOVERY COMPLETE - IN COMMIT = *nnnn*, INDOUBT = *nnnn*

Spiegazione

Il messaggio indica il completamento della fase di riavvio del ripristino di inoltro. I conteggi indicano il numero di unità di ripristino con azioni di recupero che non possono essere completate durante la fase. Generalmente, quelli in uno stato IN COMMIT rimangono perché le azioni di ripristino di alcuni componenti secondari non sono state completate. Tali unità di ripristino in uno stato INDOUBT rimarranno in vigore fino a quando non verrà stabilito un collegamento con il sottosistema che funge da coordinatore di commit.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio continua.

CSQR006I

RESTART - BACK RECOVERY COMPLETE - INFLIGHT = *nnnn*, IN BACKOUT = *nnnn*

Spiegazione

Il messaggio indica il completamento della fase di riavvio del ripristino all'indietro. I conteggi indicano il numero di unità di ripristino con azioni di recupero che non possono essere completate durante la fase. Di solito, quelli in entrambi gli stati rimangono perché le azioni di ripristino di alcuni componenti secondari non sono state completate.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio continua.

CSQR007I

STATO UR

Spiegazione

Questo messaggio precede una tabella che mostra lo stato delle unità di ripristino (URI) dopo ogni fase di riavvio. Il messaggio e la tabella accompagneranno il messaggio CSQR004I, CSQR005I o CSQR006I dopo ogni fase nidificata. Alla fine della prima fase, mostra lo stato di tutti gli URI che richiedono l'elaborazione. Alla fine della seconda fase (recupero in avanti) e della terza (backout), mostra lo stato solo di quegli URI che necessitavano di elaborazione ma non sono stati elaborati. La tabella consente di identificare gli URI che erano attivi quando il gestore code è stato arrestato e di determinare l'ambito del log richiesto per il riavvio.

Il formato della tabella è:

T	CON-ID	THREAD-XREF	S	URID	TIME

Le colonne contengono le seguenti informazioni:

T

Tipo di connessione. I valori possono essere:

B

Batch: da un'applicazione che utilizza una connessione batch

R

RRS: Da un'applicazione coordinata da RRS utilizzando una connessione batch

C

CICS: da CICS

I

IMS: da IMS

S

Sistema: da una funzione interna del gestore code o dall'iniziatore del canale.

ID - CON

Identificativo di connessione per gli URI correlati. Le connessioni batch non sono correlate ad altre connessioni. Le connessioni del sistema secondario con lo stesso identificativo indicano gli URI originati dallo stesso sottosistema.

THREAD - XREF

L'identificativo di riferimento incrociato del sottoprocesso di ripristino associato al sottoprocesso; consultare [Amministrazione WebSphere MQ for z/OS](#) per ulteriori informazioni.

S

Stato di riavvio dell'UR. Quando il gestore code si è arrestato, l'UR si trovava in una delle seguenti situazioni:

B

INBACKOUT: l'UR era nella fase di completamento obbligatorio del backout ed è ancora da completare

C

INCOMMIT: l'UR era nella fase di completamento del commit e deve ancora essere completato

D

INDOUBT: l'UR aveva completato la prima fase del commit, ma IBM MQ non aveva ricevuto l'istruzione della seconda fase (l'UR deve essere ricordato in modo che possa essere risolto quando il sottosistema proprietario si ricollega)

F

INFLIGHT: l'UR non ha completato la prima fase di commit e verrà ripristinato.

URID

Identificativo UR, l'RBA di log dell'inizio di questa unità di ripristino. È il primo RBA richiesto per elaborare l'UR durante il riavvio.

ORA

L'ora di creazione dell'UR, nel formato *aaaammgg hhmmss*. È approssimativamente l'ora della prima chiamata API di MQ dell'applicazione o della prima chiamata API di MQ dopo un punto di commit.

CSQR009E

NESSUNA MEMORIA PER LA TABELLA DI STATO UR, DIMENSIONE RICHIESTA= xxxx, CODICE MOTIVO=aaaaaaaa

Spiegazione

La memoria disponibile non era sufficiente durante la creazione della tabella di visualizzazione UR (unità di ripristino) recuperabile.

Azione di sistema

Il riavvio continua ma la tabella di stato non viene visualizzata.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della regione xxxxMSTR prima di riavviare il gestore code.

CSQR010E

ERRORE NELLA TABELLA DI STATO UR SORT/TRANSLATE, CODICE UBICAZIONE ERRORE=xxxx

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il riavvio continua ma la tabella di stato non viene visualizzata.

Risposta del programmatore di sistema

Annotare il codice di errore nel messaggio e contattare il centro di supporto IBM .

CSQR011E

ERRORE NELLA VISUALIZZAZIONE DELLA TABELLA DI STATO UR, CODICE UBICAZIONE
ERRORE=xxxx

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il riavvio continua ma la tabella di stato non viene visualizzata.

Risposta del programmatore di sistema

Annotare il codice di errore nel messaggio e contattare il centro di supporto IBM .

CSQR015E

CONDITIONAL RESTART CHECKPOINT RBA *rba* NON TROVATO

Spiegazione

L'RBA del punto di controllo nel record di controllo di riavvio condizionale, dedotto dal valore RBA o LRSN finale specificato, non è disponibile. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che i dataset di log disponibili per l'utilizzo al riavvio non includono l'RBA o l'LRSN finale.

Azione di sistema

Il riavvio termina in modo anomalo con il codice motivo X'00D99001' e il gestore code termina.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di inventario del log delle modifiche (CSQJU003) specificando un valore ENDRBA o ENDLRSN sull'istruzione di controllo CRESTART che si trova nei dataset di log da utilizzare per riavviare il gestore code.

CSQR020I

TROVATO VECCHIO UOW

Spiegazione

Durante il riavvio, è stata trovata un'unità di lavoro precedente al log attivo più vecchio. Le informazioni sull'unità di lavoro vengono visualizzate in una tabella nello stesso formato del messaggio CSQR007I.

Le vecchie unità di lavoro possono portare a tempi di riavvio estesi, poiché l'elaborazione del riavvio deve leggere i log di archiviazione per elaborare correttamente l'unità di lavoro. IBM MQ offre l'occasione di evitare questo ritardo consentendo il commit forzato delle vecchie unità di lavoro.

Nota: Il commit forzato di un'unità di lavoro può interrompere l'integrità transazionale degli aggiornamenti tra IBM MQ e altri gestori risorse coinvolti nell'unità di lavoro originale descritta in questo messaggio.

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio CSQR021D e si attende la risposta dell'operatore.

CSQR021D

RISPONDERE Y AL COMMIT O N PER CONTINUARE

Spiegazione

È stata trovata una vecchia unità di lavoro, come indicato nel precedente messaggio CSQR020I .

Azione di sistema

Il gestore code attende la risposta dell'operatore.

CSQR022I

OLD UOW COMMITTED, URID=*urid*

Spiegazione

Questo messaggio viene inviato se l'operatore risponde 'Y' al messaggio CSQR021D.

Azione di sistema

Viene eseguito il commit dell'unità di lavoro indicata.

CSQR023I

VECCHIO UOW NON MODIFICATO, URID=*urid*

Spiegazione

Questo messaggio viene inviato se l'operatore risponde 'N' al messaggio CSQR021D.

CSQR023I viene inviato anche quando viene identificata una vecchia unità di lavoro che è già in stato 'in-backout'. Le unità di lavoro nello stato 'in-backout' non sono idonee per l'elaborazione del commit di forzatura in quanto possono rendere inutilizzabile una coda. Per tali unità di lavoro, il messaggio CSQR021D non viene emesso e non è possibile alcuna scelta.

Azione di sistema

L'unità di lavoro indicata viene lasciata per la gestione dal normale processo di ripristino del riavvio.

CSQR026I

UOW di lunga durata deviata in RBA=*rba*, URID=*urid* connection name=*name*

Spiegazione

Durante l'elaborazione del punto di controllo, è stata rilevata un'unità di ripristino non sottoposta a commit attiva per almeno 3 punti di controllo. I record di log associati sono stati riscritti ('deviati ') in un punto successivo nel log, in RBA *rba*. L'identificativo dell'unità di recupero *urid* insieme al nome connessione *name* identificano il thread associato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Le unità di ripristino non sottoposte a commit possono causare difficoltà in un secondo momento, quindi consultare il programmatore dell'applicazione per determinare se si è verificato un problema che impedisce il commit dell'unità di ripristino e per garantire che l'applicazione si impegni abbastanza frequentemente.

CSQR027I

Shunting UOW di lunga durata non riuscito, URID=*urid* connection name=*name*

Spiegazione

Durante l'elaborazione del punto di controllo, è stata rilevata un'unità di ripristino non sottoposta a commit attiva per almeno 3 punti di controllo. Tuttavia, i record di log associati non possono essere riscritti ('deviati ') in un punto successivo nel log. L'identificativo dell'unità di recupero *urid* insieme al nome connessione *name* identificano il thread associato.

Azione di sistema

L'unità di ripristino non viene deviata e non parteciperà ad alcuna spartizione di log futura.

Risposta del programmatore di sistema

La causa più probabile è che non siano disponibili dataset di log attivi sufficienti, nel qual caso è necessario aggiungere ulteriori dataset di log per il gestore code da utilizzare. Utilizzare il comando DISPLAY LOG o il programma di utilità di stampa della mappa di log (CSQJU004) per determinare il numero di dataset di log e il relativo stato.

Le unità di ripristino non sottoposte a commit possono causare difficoltà in un secondo momento, quindi consultare il programmatore dell'applicazione per determinare se si è verificato un problema che impedisce il commit dell'unità di ripristino e per garantire che l'applicazione si impegni abbastanza frequentemente.

CSQR029I

RISPOSTA NON VALIDA - NON S O N

Spiegazione

L'operatore non ha risposto correttamente al messaggio di risposta CSQR021D. È necessario immettere 'Y' o 'N'.

Azione di sistema

Il messaggio originale viene ripetuto.

CSQR030I

Inoltra intervallo di log di ripristino da $RBA=from - rba$ a $RBA=to - rba$

Spiegazione

Ciò indica l'intervallo di log che deve essere letto per eseguire il ripristino in avanti durante il riavvio.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio continua.

CSQR031I

Lettura log forward, $RBA=rba$

Spiegazione

Questo viene emesso periodicamente durante il riavvio del processo di recupero per mostrare l'avanzamento della fase di recupero inoltro e la fase di rigenerazione dello stato corrente. Per la fase di ripristino forward, l'intervallo di log che deve essere letto viene mostrato nel precedente messaggio [CSQR030I](#).

Per la fase di rigenerazione dello stato corrente, l'RBA di log iniziale viene mostrato nel precedente messaggio [CSQR003I](#) e l'RBA di log finale viene mostrato nel precedente messaggio [CSQJ099I](#). RBA rappresenta la posizione nella registrazione per il recupero durante la fase di recupero in avanti della ricostruzione dello stato corrente.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio continua.

CSQR032I

Intervallo di log di ripristino precedente da $RBA=from - rba$ a $RBA=to - rba$

Spiegazione

Ciò indica l'intervallo di log che deve essere letto per eseguire il ripristino all'indietro durante il riavvio.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio continua.

CSQR033I

Lettura del log all'indietro, $RBA=rba$

Spiegazione

Ciò viene emesso periodicamente durante il processo di riavvio del ripristino per mostrare l'avanzamento della fase di ripristino precedente. L'intervallo di log che deve essere letto viene visualizzato nel messaggio [CSQR032I](#) precedente.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio continua.

CSQR034I

Rilevata migrazione all'indietro

Spiegazione

Durante il riavvio del gestore code, è stato rilevato che una o più serie di pagine connesse sono state utilizzate a una versione superiore del codice del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code eseguirà automaticamente un'elaborazione speciale durante il riavvio per modificare i messaggi memorizzati in tali serie di pagine in modo che possano essere letti dalla versione corrente del gestore code. Questa elaborazione speciale dipende dal fatto che non siano state trovate unità di lavoro non risolte alla fine del riavvio, quindi è possibile che vengano richiesti ulteriori messaggi durante il riavvio per forzare il commit.

L'elaborazione del riavvio continua.

Messaggi del gestore argomenti (CSQT ...)

CSQT806I

csect - name Daemon Pub / Sub in coda avviato

Gravità

0

Spiegazione

Daemon pubblicazione / sottoscrizione accodata avviato

Azione di sistema

Nessuno

Risposta del programmatore di sistema

Nessuno

CSQT807I

csect - name Daemon Pub / Sub in coda terminato

Gravità

0

Spiegazione

Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodata è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuno

CSQT809E

csect - name Impossibile elaborare la pubblicazione, la coda di flusso di pubblicazione / sottoscrizione accodata *nome - coda* è GET (DISABLED)

Gravità

8

Spiegazione

La coda di flusso, *nome - coda*, è stata GET (DISABLED) impedendo al daemon Pub / Sot accodato di elaborare i messaggi di pubblicazione.

Azione di sistema

Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodata continuerà a elaborare i messaggi di pubblicazione su altre code di flusso e le sottoscrizioni su tutti i flussi.

Risposta del programmatore di sistema

Per riprendere l'elaborazione dei messaggi di pubblicazione, modificare la coda di flusso in GET (ENABLED).

Per sospendere il flusso, rimuoverne il nome da SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST.

Per disattivare il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodato, modificare il gestore code in modo che abbia PSMODE (COMPAT).

CSQT810E

csect - name Impossibile elaborare le richieste di sottoscrizione, la coda di controllo Pub / Sot accodata è GET (DISABLED)

Gravità

8

Spiegazione

Il SISTEMA SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE è stato GET (DISABLED) impedendo al daemon Pub / Sot in coda di elaborare le richieste di sottoscrizione.

Azione di sistema

Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione in coda continuerà ad elaborare i messaggi di pubblicazione sulle code di flusso.

Risposta del programmatore di sistema

Per riprendere l'elaborazione delle richieste di sottoscrizione, modificare SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE deve essere GET (ENABLED).

Per disattivare il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodato, modificare il gestore code in modo che abbia PSMODE (COMPAT).

CSQT814E

csect - name Impossibile risolvere il parent *nome - gestore - code*

Gravità

8

Spiegazione

Quando si stabilisce una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione, il daemon Pub / Sot accodato non è stato in grado di risolvere il parent *nome - gestore - code*.

Azione di sistema

Lo stato della connessione principale di pubblicazione / sottoscrizione verrà impostato su errore.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il gestore code principale sia specificato correttamente.

Assicurarsi che il broker sia in grado di risolvere il nome del gestore code del broker principale.

Per risolvere il nome del gestore code, è necessario configurare almeno una delle seguenti risorse:

- Una coda di trasmissione con lo stesso nome del gestore code principale.
- Una definizione alias del gestore code con lo stesso nome del gestore code principale.
- Un cluster con il gestore code principale membro dello stesso cluster di questo gestore code.
- Una definizione alias del gestore code del cluster con lo stesso nome del gestore code principale.
- Una coda di trasmissione predefinita, modificare il nome del gestore code principale in uno spazio vuoto, quindi impostare il nome del gestore code principale.

CSQT816E

csect - name Impossibile aprire la coda di controllo MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito ad aprire la coda di controllo di pubblicazione / sottoscrizione accodata, SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE. Il tentativo di aprire la coda non è riuscito con codice di completamento *mqcc* e motivo *mqrc*. Le cause più probabili di questo errore sono che un programma applicativo ha aperto la coda di controllo per l'accesso esclusivo o che la coda di controllo è stata definita in modo non corretto.

Azione di sistema

Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodata termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale), quindi correggere il problema e riavviare l'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione accodata.

CSQT817E

csect - *name* È stata rilevata una coda di flusso non valida, coda *nome* - *coda*

Gravità

8

Spiegazione

Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione ha tentato di utilizzare la coda *nome* - *coda* come coda di flusso. La causa più probabile di questo errore è che la coda è:

- Non è una coda locale.
- Una coda condivisibile.
- Una coda dinamica temporanea.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il problema con la coda *nome* - *coda* oppure, se non si intende utilizzarla come coda di flusso, rimuoverla dall'elenco nomi SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST.

CSQT818E

csect - *name* Impossibile aprire il flusso Pub / Sub in coda, coda *nome* - *coda* MQCC=*mqcc*
MQRC=*mqrc* (*mqrc* - *text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito ad aprire una coda di flusso *nome* *coda*. Il tentativo di aprire la coda non è riuscito con codice di completamento *mqcc* e motivo *mqrc*. Le cause più probabili di questo errore sono:

1. È stato aggiunto un nuovo nome flusso a SYSTEM.QPUBSUB.QUEUE.NAMELIST ma la coda di flusso non esiste.
2. Un'applicazione ha la coda aperta per l'accesso esclusivo.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQT819E

csect - *name* Queued Pub / Sub stream *stream* - *name* terminato in modo anomalo, reason=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

Il flusso del daemon di pubblicazione / sottoscrizione (*nome - flusso*) è terminato in modo anomalo per il motivo *mqrc*. *mqrc* potrebbe essere un codice di ritorno interno. Il gestore code proverà a riavviare il flusso. Se il flusso dovesse avere ripetutamente esito negativo, il daemon Pub / Sub aumenterà progressivamente il tempo tra i tentativi di riavviare il flusso.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca le cause del problema e tentare di risolverlo. Se il problema persiste, salvare i file di output generati e utilizzare il sito di supporto MQ per verificare se una soluzione è già disponibile. Se non è possibile trovare una corrispondenza, contattare il centro di supporto IBM.

CSQT820E

csect - name Queued Pub / Sub stream *stream - name* riavviato

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code ha riavviato un flusso che era stato terminato in modo anomalo. Questo messaggio viene spesso preceduto dal messaggio CSQT819E che indica il motivo per cui il flusso è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'errore.

CSQT821E

csect - name Impossibile contattare il gestore code *parent*, reason=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

Quando si stabilisce una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione, il daemon Pub / Sub in coda non è in grado di inviare un messaggio al *nome - gestore - code* parent per il motivo *mqrc*.

Azione di sistema

Lo stato della connessione principale di pubblicazione / sottoscrizione verrà impostato su errore.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui si è verificato il problema e determinare una risoluzione.

Per ritentare una connessione del gestore code principale:

- Impostare il nome del gestore code principale su un valore vuoto.
- Eseguire un'azione appropriata per risolvere il problema.
- Specificare di nuovo il nome del gestore code principale

CSQT822E

csect - name Impossibile eseguire la registrazione con il parent *nome - gestore - code*, motivo *mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il daemon Pub / Sub in coda è stato avviato e il gestore code PARENT è stato impostato su *nome - gestore - coda* in un attributo gestore code. Il gestore code ha tentato di eseguire la registrazione come child del parent, ma ha ricevuto una risposta di eccezione che indica che non era possibile. Il gestore code ritenterà la registrazione periodicamente come child. L'elemento secondario potrebbe

non essere in grado di elaborare correttamente le pubblicazioni o le sottoscrizioni globali fino a quando questo processo di registrazione non è stato completato normalmente.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca le cause del problema e tentare di risolverlo. Il problema potrebbe essere causato dal gestore code principale non ancora esistente o da un problema con la coda di trasmissione sul gestore code principale.

CSQT824I

csect - name Topic *topic-1* dipende da PROXYSUB (FORCE) dell'argomento *topic-2* da un diverso flusso della gerarchia Pub / Sot

Gravità

4

Spiegazione

L'oggetto argomento *topic-1* è un flusso della gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione. L'oggetto argomento *topic-2* è più alto nella struttura ad albero degli argomenti ed è stato configurato con **PROXYSUB (FORCE)**, che determina l'invio di una singola sottoscrizione proxy jolly ai gestori code vicini nella gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione che supportano il flusso *topic-2*. Non verranno inviate ulteriori sottoscrizioni proxy individuali per le sottoscrizioni effettuate al di sotto di *topic-2* nella struttura ad albero degli argomenti, incluso l'oggetto argomento di seguito *topic-1*. Se un gestore code neighbor supporta il flusso *topic-1*, ma non il flusso *topic-2*, le pubblicazioni non verranno inviate alle sottoscrizioni all'argomento *topic-1* su questo gestore code da tale neighbor.

Risposta del programmatore di sistema

Se il comportamento descritto nella spiegazione è inteso, non è richiesta alcuna azione. In caso contrario, modificare l'attributo **PROXYSUB** nell'argomento *topic-1* o *topic-2*, in modo che entrambi o nessuno degli argomenti sia configurato con il valore **FORCE**.

CSQT826E

csect - name Impossibile propagare la sottoscrizione, flusso *stream - name*, al gestore code *qm - name*, MQCC=*mqqc* MQRC=*mqr*c (*mqr*c - *text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a propagare la sottoscrizione al flusso *nome - flusso* sul gestore code *nome - gestore - code* con codice motivo *mqr*c. Un'applicazione ha registrato o annullato la registrazione di una sottoscrizione al flusso *stream - name*. Il gestore code ha tentato di propagare la modifica della sottoscrizione al gestore code, ma la richiesta non ha avuto esito positivo. I messaggi pubblicati sul flusso tramite il gestore code potrebbero non raggiungere questo gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a "Codici di errore e completamento API" a [pagina 1180](#) per informazioni su *mqqc* e *mqr*c (*mqr*c - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

Ricerca le cause del problema e tentare di risolverlo.

Utilizzare il seguente comando per aggiornare le sottoscrizioni proxy:

```
REFRESH QMGR TYPE(PROXYSUB)
```

CSQT827E

csect - name Sottoscrizione interna Pub / Sub in coda non riuscita. Flusso *nome - flusso* al gestore code *nome - gestore - code* motivo=*motivo* MQRC= *mqr*c

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a sottoscrivere il flusso *nome - flusso* nel gestore code *nome - gestore - code* con codice motivo *mqrc*. I gestori code correlati acquisisce informazioni sulla configurazione reciproca sottoscrivendo le informazioni pubblicate l'uno dall'altro. Un gestore code ha rilevato che una di queste sottoscrizioni interne non è riuscita. Il gestore code immetterà nuovamente la sottoscrizione immediatamente. Il gestore code non può funzionare correttamente senza conoscere alcune informazioni sui gestori code vicini. Le informazioni di questo broker sul gestore code *nome - gestore - code* non sono complete e ciò potrebbe portare a sottoscrizioni e pubblicazioni non propagate correttamente nella rete.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca le cause del problema e tentare di risolverlo. La causa più probabile di questo errore è un problema con la coda di trasmissione sul gestore code *nome - gestore - code* o un problema con la definizione dell'instradamento tra questo gestore code e il gestore code *nome - gestore - coda*.

CSQT831E

csect - name Impossibile effettuare la sottoscrizione, reason=*mqrc* (*mqrc - text*), subscription name *sub - name*, topic *topic - string*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il tentativo di creare una sottoscrizione alla stringa di argomenti *stringa - argomento* utilizzando il nome della sottoscrizione *nome - secondario*. Il codice motivo associato è *mqrc*. *mqrc* potrebbe essere un codice di ritorno interno.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQT833E

csect - name Il gestore code *nome - gestore - code* ha introdotto un loop nella gerarchia Pub / Sot

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code *nome - gestore - coda* ha introdotto un ciclo nella gerarchia Pub / Sot. Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodato su questo gestore code verrà terminato immediatamente.

Risposta del programmatore di sistema

Rimuovere il gestore code *nome - gestore - code* dalla gerarchia, eliminando il gestore code o rimuovendo la conoscenza dell'elemento principale del gestore code, utilizzando il comando ALTER QMGR PARENT (") o, in circostanze eccezionali, RESET QMGR TYPE (PUBSUB) PARENT (*nome - gestore - code*).

CSQT834E

csect - name I nomi dei gestori code in conflitto nella gerarchia Pub / Sot

Gravità

8

Spiegazione

I nomi dei gestori code (*nome - gestore - code*) e (*nome - gestore - coda*) nella gerarchia Pub / Sot iniziano con gli stessi 12 caratteri. I primi 12 caratteri di un nome gestore code devono essere univoci per garantire che non si crei confusione all'interno della gerarchia e per garantire l'assegnazione di un ID messaggio univoco.

CSQT835E

csect - name Impossibile informare l'elemento principale *parent - name* della nuova relazione *nome - gestore - code*, reason=mqrc (mqrc-text)

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a notificare al proprio gestore code principale *nome - principale* la relazione *nome - gestore - code* nella gerarchia Pub / Sot. Il messaggio di notifica verrà inserito nella coda di messaggi non recapitabili del parent. Un errore di notifica a un gestore code di una nuova relazione indica che non è possibile eseguire alcun rilevamento loop per la nuova relazione.

Risposta del programmatore di sistema

Diagnosticare e correggere il problema sul gestore code parent. Un motivo possibile è che il gestore code principale non esiste ancora.

CSQT836E

csect - name Nome gestore code duplicato *nome - gestore code* ubicato nella gerarchia Pub / Sot

Gravità

8

Spiegazione

Sono state individuate più istanze del nome del gestore code *nome - gestore - coda*. Ciò potrebbe essere il risultato di un loop precedentemente risolto nella gerarchia Pub / Sot o di più gestori code nella gerarchia Pub / Sot con lo stesso nome.

Risposta del programmatore di sistema

Se questo gestore code ha introdotto un loop nella gerarchia (generalmente identificato dal messaggio CSQT833E), questo messaggio può essere ignorato. Si consiglia vivamente che ogni gestore code in una gerarchia Pub / Sot abbia un nome univoco. Non è consigliabile che più gestori code utilizzino lo stesso nome.

CSQT839E

csect - name Informazioni sulla topologia non previste ricevute dal gestore code *nome - gestore - code*

Gravità

8

Spiegazione

Un gestore code ha ricevuto una comunicazione di pubblicazione / sottoscrizione distribuita non prevista. Il messaggio è stato inviato dal gestore code *nome - gestore - code*. Il messaggio verrà elaborato in base alle opzioni di report in tale messaggio. Il motivo più probabile per questo messaggio è che la topologia del gestore code è stata modificata mentre i messaggi di comunicazione di pubblicazione / sottoscrizione distribuiti erano in transito (ad esempio, su una coda di trasmissione) e che un messaggio relativo alla topologia del gestore code precedente è arrivato a un gestore code nella nuova topologia. Questo messaggio può essere accompagnato da un FFST informativo che include i dettagli della comunicazione non prevista.

Risposta del programmatore di sistema

Se la topologia del gestore code è stata modificata e il gestore code denominato nel messaggio non è più correlato al gestore code che emette questo messaggio, questo messaggio può essere ignorato. Se il comando **RESET QMGR TYPE(PUBSUB)** è stato immesso per rimuovere unilateralmente la conoscenza del gestore code *nome - gestore - coda* da questo gestore code, il comando **RESET QMGR TYPE(PUBSUB)** deve essere utilizzato anche per rimuovere la conoscenza di questo gestore code dal gestore code *nome - gestore - code*.

CSQT844E

csect - name La relazione con *queue - manager - name* è sconosciuta

Gravità

8

Spiegazione

Il comando RESET QMGR TYPE (PUBSUB) è stato immesso nel tentativo di rimuovere la conoscenza di un gestore code di una relazione di tale gestore code. Il *nome - gestore - code* relativo è sconosciuto nel gestore code *nome - gestore - coda*. Se è stata specificata la KEYWORD principale, il gestore code non dispone attualmente di un elemento principale. Se è stata specificata la parola chiave CHILD, il gestore code non riconosce il child denominato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il gestore code è sconosciuto.

CSQT848E

csect - name Impossibile registrare la sottoscrizione proxy per il gestore code *qmgr - name*, flusso *stream - name*, stringa argomento *topic - string*, reason=*mqr* (*mqr - text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code ha ricevuto una sottoscrizione proxy per il flusso *nome - flusso* e l'argomento *stringa - argomento* dal gestore code *nome - qmgr*. Il tentativo di registrare la sottoscrizione ha avuto esito negativo per il motivo *mqr* (*mqr - text* fornisce MQRC in formato testuale). I messaggi pubblicati su questo argomento non verranno consegnati alle sottoscrizioni sul gestore code di relazione.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il codice di errore per determinare il motivo per cui si è verificato l'errore ed eseguire l'azione appropriata per correggere il problema. Utilizzare il comando REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB) sul gestore code di relazioni per aggiornare le relative sottoscrizioni proxy.

CSQT852E

csect - name Impossibile propagare il comando di cancellazione pubblicazione, argomento *topic - name*, flusso *stream - name*, al gestore code *queue - manager - name*, reason=*mqr* (*mqr - text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a propagare il comando di eliminazione pubblicazione per il flusso *nome - flusso* al gestore code correlato *nome - gestore - code* per il motivo *mqr*. Quando un'applicazione emette un comando di eliminazione della pubblicazione per eliminare una pubblicazione globale, il comando deve essere propagato a tutti i gestori code nella gerarchia secondaria che supporta il flusso. Il gestore code che riporta l'errore non è riuscito ad inoltrare un comando di eliminazione della pubblicazione a un gestore code correlato *nome - gestore code* che supporta il flusso *nome - flusso*. I comandi di eliminazione della pubblicazione vengono propagati senza MQRO_DISCARD_MSG e il messaggio di comando potrebbe essere stato scritto in una coda di messaggi non recapitabili. L'argomento per cui l'eliminazione della pubblicazione non è riuscita è *nome - argomento*.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqr* e *mqr* (*mqr - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Se l'eliminazione della pubblicazione non è riuscita perché il flusso è stato eliminato nel gestore code correlato, questo messaggio può essere ignorato. Ricerca il motivo per cui l'eliminazione della pubblicazione non è riuscita ed eseguire l'azione appropriata per ripristinare il comando non riuscito.

CSQT853E

csect - name Impossibile propagare il comando di eliminazione della pubblicazione, argomento *topic - name*, flusso *stream - name*, relazione *relation - name*, motivo = *mqrc (mqrc - text)*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a propagare un comando di eliminazione pubblicazione per il flusso *nome - flusso* a un gestore code precedentemente correlato *nome - relazione*. In alcuni casi il flusso o la relazione non possono essere determinati e quindi viene visualizzato come '????'.

Quando un'applicazione immette un comando di eliminazione della pubblicazione per eliminare una pubblicazione globale, il comando viene propagato a tutti i gestori code nella gerarchia secondaria che supporta il flusso. La topologia del gestore code è stata modificata dopo l'eliminazione della pubblicazione, ma prima che un gestore code rimosso dalla modifica della topologia elaborasse il messaggio di eliminazione della pubblicazione trasmesso. L'argomento per cui l'eliminazione della pubblicazione non è riuscita è *nome - argomento*. In alcuni casi l'argomento non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc (mqrc - text)* fornisce MQRC in formato testuale).

È responsabilità dell'utente sospendere l'attività del gestore code prima di modificare la topologia del gestore code utilizzando il comando RESET QMGR TYPE (PUBSUB). Ricercare il motivo per cui questa attività di eliminazione pubblicazione non è stata disattivata. Il comando di eliminazione della pubblicazione sarà stato scritto nella coda di messaggi non recapitabili sul gestore code rimosso dalla topologia. In questo caso, potrebbero essere necessarie ulteriori azioni per propagare il comando di eliminazione della pubblicazione che non è stato disattivato prima dell'immissione del comando RESET QMGR TYPE (PUBSUB).

CSQT854E

csect - name Impossibile propagare il comando di eliminazione pubblicazione, argomento *nome - argomento*, flusso *nome - flusso* al gestore code *nome - gestore - code*

Gravità

8

Spiegazione

Quando un'applicazione immette un comando di eliminazione della pubblicazione, il comando deve essere propagato a tutti i gestori code nella gerarchia secondaria che supporta il flusso. Al momento della propagazione della pubblicazione di eliminazione, il gestore code *nome - gestore - code* era una relazione nota di questo gestore code messaggi che supporta il flusso *nome - flusso*. Prima che il comando di eliminazione della pubblicazione arrivasse al gestore code correlato, la topologia del gestore code è stata modificata in modo che il gestore code *nome - gestore - code* non supportava più il flusso *nome - flusso*. L'argomento per cui l'eliminazione della pubblicazione non è riuscita è *nome - argomento*.

Risposta del programmatore di sistema

È responsabilità dell'utente disattivare l'attività del gestore code prima di modificare la topologia del flusso del gestore code. Ricercare il motivo per cui questa attività di eliminazione pubblicazione non è stata disattivata. Il comando di eliminazione della pubblicazione sarà stato scritto nella coda di messaggi non recapitabili sul gestore code *nome - gestore - code*.

CSQT855E

csect - name Daemon Pub / Sub accodato non riuscito, motivo=*mqrc*

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di esecuzione dell'interfaccia di pubblicazione / sottoscrizione in coda (daemon Pub / Sot in coda) ma l'interfaccia è terminata per il motivo *mqrc*.

Se *mqrc* è un numero compreso nell'intervallo 2000 - 3000, è un codice di errore API. Se è nel modulo 5nnn, si tratta di un codice di messaggio di pubblicazione / sottoscrizione accodato associato al messaggio CSQT nnnE, normalmente emesso in precedenza.

Risposta del programmatore di sistema

Se *mqrc* è un codice di errore API, consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per ulteriori informazioni su *mqrc*. Se *mqrc* è un codice di messaggio di pubblicazione / sottoscrizione accodato, consultare la spiegazione del messaggio corrispondente per ulteriori informazioni. Se non esiste alcun messaggio di questo tipo, consultare [“Codici messaggio di pubblicazione / sottoscrizione accodati” a pagina 1179](#) per il numero di messaggio corrispondente.

Determinare il motivo per cui il daemon di pubblicazione / sottoscrizione in coda è terminato. I log dei messaggi per l'iniziatore di canali potrebbero contenere informazioni più dettagliate sul motivo per cui non è possibile avviare il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodato. Risolvere il problema che impedisce al daemon di completare e riavviare l'iniziatore del canale.

CSQT856E

csect - name Impossibile elaborare il messaggio del comando di pubblicazione per il flusso *stream - name*, reason=*mqrc (mqrc-text)*

Gravità

8

Spiegazione

Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodata non ha elaborato un messaggio di pubblicazione per il flusso *nome - flusso*. Il gestore code non è stato in grado di scrivere la pubblicazione nella coda di messaggi non recapitabili e non è stato possibile eliminare la pubblicazione. Il gestore code arresterà temporaneamente il flusso e riavvierà il flusso e di conseguenza ritenterà la pubblicazione dopo un breve intervallo.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare il motivo per il quale si è verificato l'errore e perché la pubblicazione non può essere scritta nella coda di messaggi non recapitabili. Rimuovere manualmente la pubblicazione dalla coda di flusso oppure correggere il problema che impedisce al gestore code di scrivere la pubblicazione nella coda di messaggi non recapitabili.

CSQT857E

csect - name Impossibile elaborare il messaggio del comando di controllo, motivo=*mqrc (mqrc - text)*

Gravità

8

Spiegazione

Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodata non ha elaborato un messaggio di comando sul sistema SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE. Il gestore code non è stato in grado di scrivere il messaggio di comando nella coda di messaggi non instradabili e non è stato autorizzato a eliminare il messaggio di comando. Il gestore code arresterà temporaneamente il flusso e riavvierà il flusso e, di conseguenza, ritenterà il messaggio di comando dopo un breve intervallo. Gli altri comandi di controllo del gestore code non possono essere elaborati fino a quando questo messaggio di comando non è stato elaborato correttamente o rimosso dalla coda di controllo.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui si è verificato l'errore e il motivo per cui il messaggio di comando non può essere scritto nella coda di messaggi non recapitabili. Rimuovere manualmente il messaggio di

comando dalla coda di flusso oppure correggere il problema che impedisce al broker di scrivere il messaggio di comando nella coda di messaggi non recapitabili.

CSQT858E

csect - name Impossibile inviare la pubblicazione alla coda del sottoscrittore, coda *nome - coda*, al gestore code *nome - gestore - code*, motivo=*mqr*c (*mqr*c - *text*)

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'invio di una pubblicazione alla coda del sottoscrittore *nome - coda* sul gestore code *nome - gestore - code* per il motivo *mqr*c. Le opzioni di configurazione del broker impediscono il ripristino da questo errore eliminando la pubblicazione o inviandola alla coda di messaggi non recapitabili. Invece, il gestore code eseguirà il backout dell'unità di lavoro in cui viene inviata la pubblicazione e ritenterà il messaggio di comando non riuscito un numero fisso di volte. Se il problema persiste ancora, il gestore code tenterà di eseguire il ripristino non riuscendo ad eseguire il messaggio di comando con un messaggio di risposta negativo. Se l'emittente del comando non ha richiesto risposte negative, il gestore code eliminerà o invierà alla coda di messaggi non recapitabili il messaggio di comando non riuscito. Se le opzioni di configurazione del gestore code lo impediscono, il gestore code riavvierà il flusso interessato, che rielaborerà il messaggio di comando non riuscito. Questo comportamento verrà ripetuto fino a quando l'errore non viene risolto. Durante questo periodo il flusso non sarà in grado di elaborare ulteriori pubblicazioni o sottoscrizioni.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqr*c e *mqr*c (*mqr*c - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

Di solito, l'errore è dovuto a un problema di risorse transitorie, ad esempio, la coda del sottoscrittore o una coda di trasmissione intermedia, che diventa piena. Utilizzare il codice motivo *mqr*c per stabilire quale azione di rimedio è richiesta. Se il problema persiste per un lungo periodo, si noterà che il flusso viene continuamente riavviato dal gestore code. La prova di ciò sarà un numero elevato di messaggi CSQT820E, che indicano il riavvio del flusso, scritti nel log dell'iniziatore di canale. In tali circostanze, sarà necessario un intervento manuale per consentire al gestore code di eliminare la pubblicazione in errore. A tale scopo, sarà necessario terminare il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodato utilizzando ALTER QMGR PSMODE (COMPAT), modificare gli attributi del gestore code appropriati; PSNPMMSG, PSNPRES, PSSYNCP e riavviarlo utilizzando ALTER QMGR PSMODE (ENABLED). Ciò consentirà l'invio della pubblicazione al resto dei sottoscrittori, consentendo al daemon Pub / Sot accodato di eliminare o inviare alla coda di messaggi non recapitati la pubblicazione che non è stato possibile inviare.

CSQT859E

csect - name Queued Pub / Sub stream *stream - name* terminating, reason=*mqr*c (*mqr*c-*text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il flusso *stream - name* ha esaurito le risorse interne e terminerà con codice motivo *mqr*c (*mqr*c - *text* fornisce MQRC in formato testuale). Se il comando in corso è in elaborazione sotto il controllo di un punto di sincronizzazione, esso verrà ritirato e ritentato quando il flusso verrà riavviato dal gestore code. Se il comando è stato elaborato fuori del controllo di un punto di sincronizzazione, esso non può essere ritentato quando il flusso viene riavviato.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio va emesso solo in circostanze insolite. Se questo messaggio viene emesso ripetutamente per lo stesso flusso, e il flusso non è particolarmente grande in termini di sottoscrizioni, argomenti e pubblicazioni conservate, salvare tutte le informazioni diagnostiche generate e utilizzare

il sito di supporto WebSphere MQ o IBM Support Assistant (ISA) per verificare se una soluzione è già disponibile. Se non è possibile trovare una corrispondenza, contattare il centro di supporto IBM .

CSQT864E

csect - name Impossibile immettere un messaggio di replica, coda *nome - coda* gestore code (*qm - name*) MQCC=*mqqc* MQRC=*mqrc* (*mqrc - text*)

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando di pubblicazione / sottoscrizione, il gestore code non è stato in grado di inviare un messaggio di risposta alla coda *nome - coda* nel gestore code *qm - name* per MQRC=*mqrc*. Il gestore code non è stato in grado di scrivere il messaggio nella coda di messaggi non recapitabili. Poiché il comando viene elaborato sotto il controllo del punto di sincronizzazione, il gestore code tenterà di ritentare il comando nella speranza che il problema sia solo di natura transitoria. Se, dopo un numero impostato di tentativi, non è stato possibile inviare il messaggio di risposta, il messaggio di comando verrà eliminato se le opzioni del report lo consentono. Se non è possibile eliminare il messaggio di comando, il flusso verrà riavviato e l'elaborazione del messaggio di comando riprenderà.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqqc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Utilizzare il codice motivo *mqrc* per stabilire quale azione di rimedio è richiesta. Se l'errore è dovuto a un problema di risorse (ad esempio, una coda è piena), è possibile che il problema sia già stato risolto. In caso contrario, questo messaggio verrà emesso ripetutamente ogni volta che il comando viene ritentato. In questo caso, si consiglia di definire una coda di messaggi non instradabili per ricevere il messaggio di replica in modo che il daemon Pub / Sot accodato possa elaborare altri comandi durante l'analisi del problema. Controllare l'applicazione da cui ha avuto origine il comando e assicurarsi che specifichi correttamente la coda di risposta.

CSQT866E

csect - name Messaggio del comando Pub / Sub in coda eliminato. Motivo =*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non è riuscito a elaborare un messaggio di comando di pubblicazione / sottoscrizione, che ora è stato eliminato. Il gestore code inizierà a elaborare nuovamente i nuovi messaggi di comandi.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca i precedenti messaggi di errore per indicare il problema con il messaggio di comando. Correggere il problema per evitare che l'errore si verifichi nuovamente.

CSQT875E

csect - name Impossibile inserire il messaggio nella coda di messaggi non recapitabili, reason=*mqrc* (*mqrc-text*) (DLH reason=*mqrc2* (*mqrc2-text*))

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code ha tentato di inserire un messaggio nella coda di messaggi non recapitabili *nome - coda* ma non è stato possibile scrivere il messaggio nella coda di messaggi non recapitabili per il motivo *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale). Il messaggio è stato scritto nella coda di messaggi non recapitabili con un motivo di *mqrc2* (*mqrc2-text* fornisce MQRC in formato testuale).

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui il messaggio non può essere scritto nella coda di messaggi non recapitabili. Inoltre, se il messaggio non è stato deliberatamente scritto nella coda di messaggi non recapitabili, ad esempio da un'uscita del canale, determinare il motivo per cui il messaggio è stato scritto nella coda di messaggi non recapitabili e risolvere il problema che impedisce l'invio del messaggio alla destinazione.

CSQT876E

csect - name Rilevato conflitto principale nella gerarchia Pub / Sot con il gestore code *nome - gestore - coda*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code *nome - gestore - code* è stato avviato, denominando questo gestore code come suo elemento principale. Questo gestore code ha già denominato il gestore code *nome - gestore - code* come suo elemento principale. Il gestore code invierà un messaggio di eccezione al gestore code *nome - gestore - code* che indica che è stato rilevato un conflitto. Il motivo più probabile per questo messaggio è che la topologia del gestore code è stata modificata mentre i messaggi di comunicazione di pubblicazione / sottoscrizione distribuiti erano in transito (ad esempio, su una coda di trasmissione) e che un messaggio relativo alla topologia del gestore code precedente è arrivato a un gestore code nella nuova topologia. Questo messaggio potrebbe essere accompagnato da un FFST informativo che include i dettagli della comunicazione non prevista.

Risposta del programmatore di sistema

Se la topologia del gestore code è stata modificata e il gestore code specificato nel messaggio non identifica più questo gestore code come principale, questo messaggio può essere ignorato - ad esempio, se è stato emesso il comando ALTER QMGR PARENT (""). Se il gestore code *nome - gestore - code* è stato definito come elemento principale di questo gestore code e questo gestore code è stato definito come elemento principale del gestore code *nome - gestore - code*, è necessario utilizzare il comando ALTER QMGR per risolvere il conflitto specificando il PARENT corretto.

CSQT882E

csect - name Messaggio scritto nella coda di messaggi non instradabili, per motivo=*mqrc-text*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code ha scritto un messaggio nella coda dei messaggi non recapitabili per il motivo *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale). Nota. Dopo la prima ricorrenza di questo messaggio per un flusso, verrà scritto solo periodicamente.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui il messaggio è stato scritto nella coda di messaggi non recapitabili e risolvere il problema che impedisce l'invio del messaggio alla relativa destinazione.

CSQT883E

csect - name Stato pubblicazione / sottoscrizione in coda non registrato

Gravità

0

Spiegazione

Lo stato di pubblicazione / sottoscrizione accodata sul flusso *nome flusso* non è stato registrato durante l'elaborazione di una pubblicazione al di fuori del punto di sincronizzazione. Una pubblicazione non permanente ha richiesto una modifica a un messaggio conservato o a una registrazione del publisher. Questa pubblicazione è in fase di elaborazione al di fuori del punto di

sincronizzazione perché il gestore code è stato configurato con l'attributo del gestore code PSSYNCPT impostato su IFPER. Si è verificato un errore durante la registrazione del publisher o la pubblicazione conservata nella coda locale del gestore code. Tutte le modifiche di stato tentate come risultato di questa pubblicazione verranno ripristinate. L'elaborazione della pubblicazione continuerà e il gestore code tenterà di consegnarla a tutti i sottoscrittori.

Risposta del programmatore di sistema

Ricercare il motivo dell'errore. Ciò è probabilmente dovuto a un problema di risorse che si verifica sul gestore code. La causa più probabile è 'coda piena' su una coda. Se le pubblicazioni riportano anche le modifiche di stato, si consiglia di inviarle come pubblicazioni persistenti o di impostare l'attributo del gestore code PSSYNCPT su YES. In questo modo, verranno eseguiti nel punto di sincronizzazione e il gestore code può riprovare nel caso di un errore come questo.

CSQT884E

csect - name La coda di controllo pubblicazione / sottoscrizione accodata non è una coda locale

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code ha rilevato che la coda SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE esiste e non è una coda locale. Ciò rende la coda non adatta per essere utilizzata come coda di controllo. L'attività del daemon di pubblicazione / sottoscrizione terminerà immediatamente.

Risposta del programmatore di sistema

Eliminare la definizione della coda esistente e, se necessario, ricrearla in modo che sia di tipo MQQT_LOCAL.

CSQT895I

csect - name Il daemon Pub / Sub in coda ha rilevato messaggi conservati mancanti

Gravità

4

Spiegazione

Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodata utilizza i messaggi conservati per comunicare con altri membri delle gerarchie di pubblicazione - sottoscrizione.

Il messaggio conservato è risultato mancante ed è stato ripubblicato.

Azione di sistema

Sembra che siano stati rimossi dei messaggi conservati da SYSTEM.RETAINED.PUB.QUEUE. Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione in coda ha tentato il ripristino ripubblicando i messaggi conservati.

Risposta del programmatore di sistema

Se non si è a conoscenza del motivo per cui i messaggi conservati sono stati rimossi, questo potrebbe essere un sintomo di un problema più grave che richiede ulteriori indagini.

CSQT899E

csect - name Impossibile stabilire una relazione principale con il gestore code secondario *qmname*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code non è in grado di stabilire la relazione principale richiesta con il gestore code *qmname* poiché tale gestore code è già un elemento secondario.

Azione di sistema

La relazione child esistente con il gestore code *qmname* non viene influenzata.

Risposta del programmatore di sistema

Per impedire l'emissione di questo messaggio, è necessario rimuovere la definizione principale sul gestore code immettendo il comando MQSC **ALTER QMGR PARENT(' ')** . Per assicurarsi che la topologia richiesta sia stata stabilita, esaminare le definizioni principali esistenti e aggiornarle in modo appropriato.

CSQT960I

csect - name Distributed Pub / Sub command processor arrestato

Gravità

0

Spiegazione

Il processore del comando Pub / Sot distribuito è stato arrestato. Ciò può essere dovuto a uno dei seguenti tre motivi:

- L'iniziatore del canale è in fase di arresto.
- L'iniziatore del canale è in fase di avvio e le code utilizzate dal processore del comando Pub / Sot distribuito non sono state definite poiché il processore del comando Pub / Sot distribuito non è richiesto.
- Si è verificato un errore

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la pubblicazione / sottoscrizione distribuita non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Se si è verificato un errore, esaminare il problema riportato nei precedenti messaggi.

CSQT961I

csect - name Distributed Pub / Sub processore di pubblicazione arrestato

Gravità

0

Spiegazione

Il processore di pubblicazione Pub / Sot distribuito si è arrestato. Questo può essere per uno dei tre motivi:

- L'iniziatore del canale è in fase di arresto.
- L'iniziatore del canale è in fase di avvio e le code utilizzate dal processore del comando Pub / Sot distribuito non sono state definite perché il processore della pubblicazione Pub / Sot distribuito non è richiesto.
- Si è verificato un errore

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la pubblicazione / sottoscrizione distribuita non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Se si è verificato un errore, esaminare il problema riportato nei precedenti messaggi.

CSQT962I

csect - name Distributed Pub / Sot proxy - processore fan out di sottoscrizione arrestato

Gravità

0

Spiegazione

La sottoscrizione proxy Pub / Sub distribuita è stata arrestata. Questo può essere per uno dei tre motivi:

- L'iniziatore del canale è in fase di arresto.
- L'iniziatore del canale è in fase di avvio e le code utilizzate dal processore di fan - out della sottoscrizione del proxy di pubblicazione / sottoscrizione distribuito non sono state definite perché il processore di fan - out della sottoscrizione del proxy di pubblicazione / sottoscrizione distribuito non è richiesto.
- Si è verificato un errore

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la pubblicazione / sottoscrizione distribuita non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Se si è verificato un errore, esaminare il problema riportato nei precedenti messaggi.

CSQT963E

csect - name daemon pub/sub accodato non disponibile

Gravità

8

Spiegazione

Il processo di pubblicazione / sottoscrizione distribuita non è riuscito a contattare il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodato. Il problema verrà riportato nei precedenti messaggi.

Azione di sistema

Le connessioni gerarchiche non possono essere elaborate fino a quando il problema non viene corretto.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti. Quando il daemon diventa disponibile, potrebbe essere necessario immettere il comando REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB) per risincronizzare le sottoscrizioni.

CSQT964I

csect - name relazione della gerarchia Pub / Sub connessa, (gestore code *qmgr - name*)

Gravità

0

Spiegazione

È stata stabilita una connessione della gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione con il gestore code child o parent *qmgr - name*.

CSQT965I

csect - name Relazione della gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione disconnessa, (gestore code *qmgr - name*)

Gravità

0

Spiegazione

Una connessione della gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione è terminata con il gestore code child o parent *qmgr - name*.

CSQT966E

csect - name Una pubblicazione precedente viene elaborata di nuovo in modo non corretto

Gravità

8

Spiegazione

È stata ricevuta una pubblicazione, precedentemente elaborata da questo gestore code.

Ciò è causato da una configurazione non valida di una gerarchia e di un cluster di pubblicazione / sottoscrizione.

Azione di sistema

Questo messaggio non verrà ripubblicato e verrà elaborato in base alle opzioni di report del messaggio. Ulteriori messaggi potrebbero essere scritti se questa pubblicazione viene inviata alla coda di messaggi non recapitabili.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la configurazione per rimuovere il loop. Controllare le proprietà del messaggio nella coda di messaggi non instradati per stabilire l'instradamento.

CSQT967E

csect - name Impossibile consegnare la sottoscrizione proxy al gestore code *gestore code*,
reason=mqrc (mqrc-text)

Gravità

8

Spiegazione

Impossibile consegnare la sottoscrizione proxy al gestore code *gestore code*. Codice di errore: *mqrc (mqrc - text)* fornisce MQRC in formato testuale).

Ciò potrebbe comportare che le sottoscrizioni non ricevano le pubblicazioni dal *gestore code*.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la configurazione per consentire la distribuzione delle sottoscrizioni proxy al *gestore code*. Una volta risolto il problema, sarà necessario eseguire un **REFRESH QMGR TYPE(PROXYSUB)** per risincronizzare le sottoscrizioni.

CSQT968I

csect - name Topic *topic-1* nel cluster *cluster - name* dipende da PROXYSUB (FORCE) dell'argomento *topic-2*

Gravità

4

Spiegazione

L'oggetto argomento *topic-1* viene definito nel cluster *cluster - name* ed è al di sotto dell'oggetto argomento *topic-2* nella struttura ad albero degli argomenti. L'oggetto argomento *topic-2* è stato configurato con **PROXYSUB (FORCE)** per generare una sottoscrizione proxy jolly, quindi non vengono inviate ulteriori sottoscrizioni proxy individuali per le sottoscrizioni riportate di seguito *topic-2* nella struttura ad albero degli argomenti. Tuttavia, *topic-2* non si trova nello stesso cluster di *topic-1* e la sottoscrizione proxy jolly non viene inviata ai gestori code vicini nel cluster in cui è definito *topic-1*. Pertanto, le pubblicazioni del cluster *nome - cluster* potrebbero non essere inviate alle sottoscrizioni a *topic-1* su questo gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Se il comportamento descritto nella spiegazione è previsto, non è richiesta alcuna azione. In caso contrario, modificare l'attributo **PROXYSUB** nell'argomento *topic-1* o *topic-2*, in modo che entrambi o nessuno degli argomenti sia configurato con il valore **FORCE**.

CSQT971E

csect - name task non è stato in grado di eseguire il quiesce

Gravità

8

Spiegazione

L'attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita indicata è stata richiesta per essere disattiva, ma non è riuscita a farlo entro l'intervallo di timeout.

Esistono quattro classi di attività:

Attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Riceve le pubblicazioni dai gestori code remoti in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione e le ripubblica nel gestore code locale

Attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Riceve i messaggi di comando dai gestori code remoti in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione per creare o annullare le sottoscrizioni proxy per conto dei gestori code remoti.

Attività di fan out di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Invia i messaggi di comandi ai gestori code remoti nei cluster di pubblicazione / sottoscrizione e nelle gerarchie di pubblicazione / sottoscrizione in risposta alle modifiche nello stato del gestore code locale.

Controller pubblicazione / sottoscrizione distribuito

Controlla l'avvio e l'arresto delle attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita durante l'avvio e l'arresto dell'iniziatore del canale e anche quando si abilita e disabilita la pubblicazione / sottoscrizione.

Azione di sistema

Il daemon di pubblicazione / sottoscrizione accodata verrà chiuso in modo forzato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il log del lavoro per ulteriori messaggi o un™FFST, che potrebbe spiegare il motivo per cui l'attività non è riuscita a disattivare.

CSQT972E

csect - name Impossibile inserire la richiesta fan - out di pubblicazione / sottoscrizione distribuita in *q - name*, reason=mqrc (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di inserire una richiesta di fan - out di sottoscrizione nella coda di richieste di fan - out di pubblicazione / sottoscrizione distribuita *q - name* non è riuscito con codice motivo *mqrc (mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQT973E

csect - name Pubblicazione / sottoscrizione distribuita inibita, stringa argomento *topic - string*, (gestore code *qm - name*)

Gravità

8

Spiegazione

L'argomento *stringa - argomento* è stato disabilitato per la sottoscrizione. Ciò impedisce alla pubblicazione / sottoscrizione distribuita di creare una sottoscrizione per conto di un altro gestore code *qm - name* all'interno della topologia.

CSQT974E

csect - name Pubblicazione pubblicazione / sottoscrizione distribuita inibita, stringa argomento *stringa argomento*

Gravità

8

Spiegazione

L'argomento *topic - string* è stato disabilitato per la pubblicazione. Ciò impedisce alla pubblicazione / sottoscrizione distribuita di pubblicare un messaggio ricevuto da un altro gestore code all'interno della topologia. Questo messaggio non verrà ripubblicato e verrà elaborato in base alle opzioni del report nel messaggio. Ulteriori messaggi verranno scritti se questa pubblicazione viene inviata alla coda di messaggi non recapitabili.

CSQT975I

csect - name task è stata avviata

Gravità

0

Spiegazione

L'attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita indicata è stata avviata. Questo messaggio di solito si verifica durante l'avvio dell'iniziatore di canali o quando si abilita la pubblicazione / sottoscrizione.

Esistono quattro classi di attività:

Attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Riceve le pubblicazioni dai gestori code remoti in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione e le ripubblica nel gestore code locale

Attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Riceve i messaggi di comando dai gestori code remoti in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione per creare o annullare le sottoscrizioni proxy per conto dei gestori code remoti.

Attività di fan out di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Invia i messaggi di comandi ai gestori code remoti nei cluster di pubblicazione / sottoscrizione e nelle gerarchie di pubblicazione / sottoscrizione in risposta alle modifiche nello stato del gestore code locale.

Controller pubblicazione / sottoscrizione distribuito

Controlla l'avvio e l'arresto delle attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita durante l'avvio e la chiusura dell'iniziatore del canale e anche durante l'abilitazione e la disabilitazione della pubblicazione / sottoscrizione.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQT976I

csect - name task è stato arrestato

Gravità

0

Spiegazione

L'attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita indicata è stata arrestata. Questo messaggio di solito si verifica durante l'arresto dell'iniziatore di canali o quando si disabilita la pubblicazione / sottoscrizione.

Esistono quattro classi di attività:

Attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Riceve le pubblicazioni dai gestori code remoti in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione e le ripubblica nel gestore code locale

Attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Riceve i messaggi di comando dai gestori code remoti in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione per creare o annullare le sottoscrizioni proxy per conto dei gestori code remoti.

Attività di fan out di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Invia i messaggi di comandi ai gestori code remoti nei cluster di pubblicazione / sottoscrizione e nelle gerarchie di pubblicazione / sottoscrizione in risposta alle modifiche nello stato del gestore code locale.

Controller pubblicazione / sottoscrizione distribuito

Controlla l'avvio e l'arresto delle attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita durante l'avvio e l'arresto dell'iniziatore del canale e anche quando si abilita e disabilita la pubblicazione / sottoscrizione.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQT977I

csect - name che stabilisce la relazione della gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione (gestore code *qmgr - name*)

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code sta stabilendo una connessione della gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione con un gestore code principale o secondario *qmgr - name*.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQT978E

csect - name Impossibile creare / annullare la sottoscrizione proxy, per il gestore code *nome - gestore - code*, stringa argomento *stringa - topic*, motivo=*mqrc (mqrc - text)*

Gravità

8

Spiegazione

L'attività di comando di pubblicazione / sottoscrizione distribuita non è in grado di creare o annullare una sottoscrizione proxy per il gestore code *nome - gestore - coda* sull'argomento *stringa - argomento* per il codice motivo *mqrc (mqrc - text)* fornisce MQRC in formato testuale).

Se non si riesce a creare o annullare una sottoscrizione proxy, questo gestore code non avrà una conoscenza corretta delle sottoscrizioni su altri gestori code nella topologia di pubblicazione / sottoscrizione. Ciò potrebbe causare il mancato recapito delle pubblicazioni da parte di questo gestore code ad altri gestori code.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la causa del codice motivo indicato.

Una volta risolto il problema, potrebbe essere necessario eseguire un comando REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB) per risincronizzare tutte le sottoscrizioni.

CSQT979E

csect - name Sottoscrizione proxy di pubblicazione / sottoscrizione distribuita da qmgr - name rifiutata a causa di PSCLUS (DISABLED)

Spiegazione

È stata inviata una sottoscrizione cluster a questo gestore code su un canale da qmgr - name ma l'attributo del gestore code PSCLUS è stato impostato su DISABLED, che indica che l'attività di pubblicazione / sottoscrizione non è prevista tra i gestori code in questo cluster.

Azione di sistema

La richiesta di sottoscrizione proxy viene ignorata e nessuna sottoscrizione viene registrata localmente.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera abilitare il clustering di pubblicazione / sottoscrizione, modificare l'attributo PSCLUS su tutti i gestori code nel cluster in ENABLED. Potrebbe anche essere necessario immettere i comandi **REFRESH CLUSTER** e **REFRESH QMGR** come descritto nella documentazione per l'attributo PSCLUS. Se non si utilizzano cluster di pubblicazione / sottoscrizione, è necessario eliminare l'oggetto argomento del cluster e verificare che PSCLUS sia DISABILITATO su tutti i gestori code.

CSQT980I

csect - name risincronizzazione della sottoscrizione proxy di pubblicazione / sottoscrizione distribuita completata

Gravità

0

Spiegazione

Durante l'elaborazione del riavvio, il processo di pubblicazione / sottoscrizione distribuita non è stato in grado di stabilire che lo stato della sottoscrizione proxy era congruente, pertanto è stata eseguita una risincronizzazione con i gestori code remoti.

Ciò si verifica di solito quando un gestore code non è stato disattivato correttamente durante il precedente arresto o quando il sistema era particolarmente occupato in quel momento.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQT981E

csect - name Distributed Pub / Sot disabilitato in un cluster Pub / Sot

Gravità

4

Spiegazione

Questo gestore code è un membro di un cluster di pubblicazione / sottoscrizione ma la pubblicazione / sottoscrizione è stata disabilitata.

Azione di sistema

Altri gestori code all'interno del cluster di pubblicazione / sottoscrizione continueranno a inviare pubblicazioni e sottoscrizioni proxy a questo gestore code. Si accumuleranno sulle code di sistema del cluster di pubblicazione / sottoscrizione e non saranno elaborate fino a quando la pubblicazione / sottoscrizione non sarà abilitata. Se queste code diventano un errore di canale completo, ciò influenzerà l'operazione di pubblicazione / sottoscrizione su altri gestori code nel cluster. Ciò influirà anche sul recapito di altri messaggi, non correlati a Pubblicazione / Sottoscrizione, inviati a questo gestore code da altri gestori code all'interno del cluster.

Risposta del programmatore di sistema

Abilitare la pubblicazione / sottoscrizione impostando **PSMODE** su **ENABLED** o **COMPAT** con il comando **ALTER QMGR**, quindi il comando **REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB)** deve essere immesso per risincronizzare le sottoscrizioni.

CSQT982E

csect - name Pub / Sub in coda disabilitato mentre si è in una gerarchia Pub / Sot

Gravità

4

Spiegazione

Questo gestore code è un membro di una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione, ma la pubblicazione / sottoscrizione accodata è stata disabilitata.

Azione di sistema

Tutte le relazioni padre - figlio all'interno della gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione continueranno a inviare pubblicazioni e sottoscrizioni proxy a questo gestore code. Si accumuleranno sulle code di sistema di pubblicazione / sottoscrizione accodate e non saranno elaborate fino a che non sarà abilitata la pubblicazione / sottoscrizione accodata. Se le code di sistema di pubblicazione / sottoscrizione accodate diventano un errore di canale completo, ciò influenzerà l'operazione di pubblicazione / sottoscrizione sulle relazioni padre - figlio che inviano i messaggi a questo gestore code. Ciò influenzerà anche la consegna di altri messaggi, non correlati alla pubblicazione / sottoscrizione, che devono essere consegnati utilizzando gli stessi canali.

Risposta del programmatore di sistema

Abilitare la pubblicazione / sottoscrizione accodata impostando **PSMODE** su **ENABLED** con il comando **ALTER QMGR**. Una volta riavviata la pubblicazione / sottoscrizione accodata, utilizzare il comando **DISPLAY PUBSUB ALL** per confermare che è stata completata, è necessario immettere il comando **REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB)** per risincronizzare

CSQT983E

csect - name task failed, reason mqrc (mqrc-text), retry in n minuti

Gravità

4

Spiegazione

L' *attività* ha rilevato un problema e ritenterà il comando in *n* minuti. I messaggi precedenti potrebbero essere stati emessi nel gestore code o nei log di errori di sistema fornendo ulteriori dettagli.

Questo messaggio potrebbe essere emesso da una serie di attività:

Attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Altri gestori code all'interno del cluster continueranno a inviare pubblicazioni a questo gestore code. Le pubblicazioni si accumuleranno nella coda di sistema Cluster di pubblicazione / sottoscrizione (SYSTEM.INTER.QMGR.PUBS) e non verrà elaborato fino a quando il problema non sarà risolto. Se queste code diventano un errore di canale completo, ciò influenzerà l'operazione di pubblicazione / sottoscrizione su altri gestori code nel cluster. Ciò influirà anche sul recapito di altri messaggi, non correlati a Pubblicazione / Sottoscrizione, inviati a questo gestore code da altri gestori code nel cluster.

Attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Altri gestori code all'interno del cluster continueranno a inviare sottoscrizioni proxy a questo gestore code. Le sottoscrizioni si accumuleranno sulla coda di sistema Cluster di pubblicazione / sottoscrizione (SYSTEM.INTER.QMGR.CONTROL) e non verrà elaborato fino a quando non verrà risolto il problema. Altri gestori code non riceveranno pubblicazioni da questo gestore code su argomenti per cui le sottoscrizioni proxy devono essere ancora elaborate. Se la coda di sistema del cluster di pubblicazione / sottoscrizione diventa un errore di canale completo, ciò influirà sull'operazione di pubblicazione / sottoscrizione su altri gestori code nel cluster. Ciò influirà anche

sul recapito di altri messaggi, non correlati a Pubblicazione / Sottoscrizione, inviati a questo gestore code da altri gestori code nel cluster.

Attività di fan out di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Questa attività non invierà messaggi di sottoscrizione proxy ad altri gestori code in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione o in relazioni parent-child all'interno di una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione fino a quando il problema non viene risolto. Sugli argomenti per i quali le sottoscrizioni proxy devono ancora essere inviate, questo gestore code non riceverà le pubblicazioni da altri gestori code in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione o le relazioni padre - figlio in una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione.

Azione di sistema

Nessuno

Risposta del programmatore di sistema

Se possibile, correggere il problema identificato o contattare il centro di supporto IBM .

Una volta risolto il problema, attendere che *task* esegua nuovamente il comando.

CSQT984E

csect - name task ha rilevato *n* ricorrenze del motivo *mqrc (mqrc-text)* durante il tentativo di elaborare un messaggio.

Gravità

4

Spiegazione

L' *attivit ...* non S attualmente in grado di elaborare un messaggio a causa del motivo *mqrc (mqrc - text)* fornisce MQRC in formato testuale). L'attività ha rilevato questa *n* volte; continuerà a ripetere il comando fino a quando il problema non sarà stato corretto.

Questo messaggio potrebbe essere emesso da una serie di attività:

Attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Altri gestori code all'interno del cluster continueranno a inviare pubblicazioni a questo gestore code. Le pubblicazioni si accumuleranno nella coda di sistema Cluster di pubblicazione / sottoscrizione (SYSTEM.INTER.QMGR.PUBS) e non verrà elaborato fino a quando il problema non sarà risolto. Se queste code diventano un errore di canale completo, ciò influenzerà l'operazione di pubblicazione / sottoscrizione su altri gestori code nel cluster. Ciò influirà anche sul recapito di altri messaggi, non correlati a Pubblicazione / Sottoscrizione, inviati a questo gestore code da altri gestori code all'interno del cluster.

Attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Altri gestori code all'interno del cluster continueranno a inviare sottoscrizioni proxy a questo gestore code. Le sottoscrizioni si accumuleranno sulla coda di sistema Cluster di pubblicazione / sottoscrizione (SYSTEM.INTER.QMGR.CONTROL) e non verrà elaborato fino a quando non verrà risolto il problema. Altri gestori code non riceveranno pubblicazioni da questo gestore code su argomenti per cui le sottoscrizioni proxy devono essere ancora elaborate. Se la coda di sistema del cluster di pubblicazione / sottoscrizione diventa un errore di canale completo, ciò influirà sul funzionamento di Pubblicazione / Sottoscrizione su altri gestori code nel cluster. Ciò influirà anche sul recapito di altri messaggi, non correlati a Pubblicazione / Sottoscrizione, inviati a questo gestore code da altri gestori code all'interno del cluster.

Attività di fan out di pubblicazione / sottoscrizione distribuita

Questa attività non invierà messaggi di sottoscrizione proxy ad altri gestori code in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione o in relazioni parent-child all'interno di una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione fino a quando il problema non viene risolto. Sugli argomenti per i quali le sottoscrizioni proxy devono ancora essere inviate, questo gestore code non riceverà le pubblicazioni da altri gestori code in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione o in relazioni padre - figlio all'interno di una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione.

Azione di sistema

Nessuno

Risposta del programmatore di sistema

Se possibile, correggere il problema identificato o contattare il centro di supporto IBM .

Una volta risolto il problema, attendere che *task* esegua nuovamente il comando.

CSQT987E

csect - name task non è riuscito a causa del motivo *mqrc (mqrc-text)* Riprova tra *n* minuti

Gravità

4

Spiegazione

L' *attività* ha rilevato un problema. I messaggi precedenti potrebbero essere stati emessi nel gestore code o nei log di errori di sistema fornendo ulteriori dettagli. L'attività ritenterà il comando in *n* minuti.

Altri gestori code all'interno del cluster continueranno a inviare sottoscrizioni proxy a questo gestore code. Si accumuleranno nella coda di sistema del cluster di pubblicazione / sottoscrizione e non verranno elaborati fino a quando il problema non viene risolto.

Altri gestori code non riceveranno pubblicazioni da questo gestore code su argomenti per cui le sottoscrizioni proxy devono essere ancora elaborate.

Se la coda del sistema cluster di pubblicazione / sottoscrizione si riempie, potrebbe verificarsi un malfunzionamento del canale, che influenzerà l'operazione di pubblicazione / sottoscrizione su altri gestori code nel cluster. Ciò influirà anche sul recapito di altri messaggi, non correlati a Pubblicazione / Sottoscrizione, inviati a questo gestore code da altri gestori code all'interno del cluster.

Azione di sistema

Nessuno

Risposta del programmatore di sistema

Se possibile, correggere il problema identificato o contattare il centro di supporto IBM .

Una volta risolto il problema, attendere che *task* esegua nuovamente il comando.

CSQT988E

csect - name task non è riuscito a causa del motivo *mqrc (mqrc-text)* Riprova tra *n* minuti

Gravità

4

Spiegazione

L' *attività* ha rilevato un problema. I messaggi precedenti potrebbero essere stati emessi nel gestore code o nei log di errori di sistema fornendo ulteriori dettagli. L'attività ritenterà il comando in *n* minuti.

Questa attività non invierà i messaggi di sottoscrizione proxy ad altri gestori code in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione o in relazioni parent-child all'interno di una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione finché il problema non viene risolto.

Per gli argomenti per i quali le sottoscrizioni proxy devono ancora essere inviate, questo gestore code non riceverà le pubblicazioni da altri gestori code in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione o nelle relazioni padre - figlio all'interno di una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione.

Azione di sistema

Nessuno

Risposta del programmatore di sistema

Se possibile, correggere il problema identificato o contattare il centro di supporto IBM .

Una volta risolto il problema, attendere che *task* esegua nuovamente il comando.

CSQT989E

csect - name task ha rilevato *n* ricorrenze del motivo *mqrc (mqrc-text)* durante il tentativo di elaborare un messaggio.

Gravità

4

Spiegazione

L' *attività* non è attualmente in grado di elaborare un messaggio per il motivo *mqrc (mqrc-text)*. Notare che ((*mqrc-text*) fornisce MQRC in formato testuale).

L'attività ha rilevato questa *n* volte. L'attività continua a ripetere il comando fino a quando il problema non viene risolto.

Altri gestori code all'interno del cluster continuano a inviare sottoscrizioni proxy a questo gestore code. Le sottoscrizioni si accumuleranno nella coda di sistema del cluster di pubblicazione / sottoscrizione e non verranno elaborate fino a quando non verrà risolto il problema.

Altri gestori code non riceveranno pubblicazioni da questo gestore code su argomenti per cui le sottoscrizioni proxy devono essere ancora elaborate.

Se la coda del sistema cluster di pubblicazione / sottoscrizione si riempie, potrebbe verificarsi un malfunzionamento del canale, che influenzerà l'operazione di pubblicazione / sottoscrizione su altri gestori code nel cluster.

Ciò influirà anche sul recapito di altri messaggi, non correlati a Pubblicazione / Sottoscrizione, inviati a questo gestore code da altri gestori code all'interno del cluster.

Azione di sistema

Nessuno

Risposta del programmatore di sistema

Se possibile, correggere il problema identificato o contattare il centro di supporto IBM .

Una volta risolto il problema, attendere che *task* esegua nuovamente il comando.

CSQT990E

csect - name task ha rilevato *n* ricorrenze del motivo *mqrc (mqrc-text)* durante il tentativo di elaborare un messaggio.

Gravità

4

Spiegazione

L' *attività* non è attualmente in grado di elaborare un messaggio per il motivo *mqrc (mqrc-text)*. Notare che ((*mqrc-text*) fornisce MQRC in formato testuale).

L'attività ha rilevato questa *n* volte. L'attività continua a ripetere il comando fino a quando il problema non viene risolto.

Questa attività non invierà messaggi di sottoscrizione proxy ad altri gestori code in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione o in relazioni parent-child all'interno di una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione finché il problema non viene risolto.

Sugli argomenti per i quali le sottoscrizioni proxy devono ancora essere inviate, questo gestore code non riceverà pubblicazioni da altri gestori code in un cluster di pubblicazione / sottoscrizione o in relazioni padre - figlio all'interno di una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione.

Azione di sistema

Nessuno

Risposta del programmatore di sistema

Se possibile, correggere il problema identificato o contattare il centro di supporto IBM .

Una volta risolto il problema, attendere che *task* esegua nuovamente il comando.

CSQT991I

csect - name task è stato ripristinato dalla precedente condizione di errore

Gravità

0

Spiegazione

L' *attività* è stata ripristinata dalla condizione di errore precedentemente riportata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQT992E

csect - name task ha scritto un messaggio sulla coda di messaggi non recapitabili, motivo *mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

L' *attività* ha scritto un messaggio nella coda di messaggi non recapitabili a causa del codice di errore *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Se *attività* è l'attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita, gli altri gestori code non riceveranno pubblicazioni da questo gestore code sugli argomenti per i quali questo messaggio richiede la creazione di sottoscrizioni proxy.

Se *attività* è l'attività di fan out di pubblicazione / sottoscrizione distribuita, questo gestore code non riceverà pubblicazioni da altri gestori code sugli argomenti per i quali viene richiesta la creazione di una sottoscrizione proxy.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui il messaggio è stato scritto nella coda di messaggi non recapitabili e risolvere il problema che impedisce l'invio del messaggio alla relativa destinazione.

Se *attività* è l'attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuita o l'attività di fan out della pubblicazione / sottoscrizione distribuita, potrebbe essere necessario immettere il comando **REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB)** quando il problema è stato risolto per risincronizzare lo stato della sottoscrizione con altri gestori code.

CSQT996E

csect - name La creazione della sottoscrizione proxy non è riuscita sul gestore code *qmgr - name*, cluster *cluster - name*, stringa argomento *topic - string*, reason=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

La sottoscrizione proxy nel cluster di pubblicazione / sottoscrizione *nome - cluster* sull'argomento *stringa - argomento* non è stata creata sul gestore code *qmgr - name* a causa del motivo *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale). L'errore di creare la sottoscrizione proxy impedirà la consegna delle pubblicazioni effettuate sul gestore code *nome - qmgr* all'argomento *stringa - argomento* alle sottoscrizioni su questo gestore code. Se questo gestore code partecipa anche come

membro di una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione, tutte le sottoscrizioni all'argomento *stringa* - *argomento* sugli altri membri della gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione non riceveranno le pubblicazioni dal gestore code *qmgr* - *name*.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la causa del codice motivo indicato sul gestore code *qmgr* - *name*. Una volta risolto il problema, immettere il comando **REFRESH QMGR TYPE(PROXYSUB)** sul gestore code remoto per risincronizzare lo stato della sottoscrizione con altri gestori code.

CSQT997E

csect - *name* L'annullamento della sottoscrizione proxy non è riuscito sul gestore code *qmgr* - *name*, cluster *cluster* - *name*, stringa argomento *topic* - *string*, reason=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile annullare la sottoscrizione proxy nel cluster di pubblicazione / sottoscrizione *nome cluster* sull'argomento *stringa* - *argomento* sul gestore code *qmgr* - *name* a causa del motivo *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale). Se non si annulla la sottoscrizione proxy, le pubblicazioni sul gestore code *qmgr* - *name* sull'argomento *topic* - *string* continueranno a essere consegnate a questo gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la causa del codice motivo indicato sul gestore code *qmgr* - *name*. Una volta risolto il problema, immettere il comando **REFRESH QMGR TYPE(PROXYSUB)** sul gestore code remoto per risincronizzare lo stato della sottoscrizione con altri gestori code.

CSQT998E

csect - *name* Risincronizzazione della sottoscrizione proxy non riuscita sul gestore code *qmgr* - *name*, cluster *nome cluster*, motivo=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

La richiesta di risincronizzare lo stato della sottoscrizione con altri gestori code nel cluster di pubblicazione / sottoscrizione *nome* - *cluster* non è riuscita sul gestore code *qmgr* - *name* per il motivo *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale). Potrebbero essere presenti stringhe di argomenti per cui non sono state create sottoscrizioni proxy. Le pubblicazioni effettuate sul gestore code *nome* - *qmgr* a tali argomenti non verranno consegnate alle sottoscrizioni su questo gestore code. Se questo gestore code partecipa anche come membro di una gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione, le sottoscrizioni a tali argomenti su altri membri della gerarchia di pubblicazione / sottoscrizione non riceveranno le pubblicazioni dal gestore code *qmgr* - *name*. Potrebbero essere presenti anche delle stringhe di argomento per cui le sottoscrizioni proxy non sono state annullate sul gestore code *qmgr* - *name*. Tutte le pubblicazioni effettuate su quel gestore code continueranno ad essere consegnate a questo gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la causa del codice motivo indicato sul gestore code *qmgr* - *name*. Una volta risolto il problema, immettere il comando **REFRESH QMGR TYPE(PROXYSUB)** sul gestore code remoto per risincronizzare lo stato della sottoscrizione con altri gestori code.

CSQT999E

L'attività *csect* - *name* ha rilevato un messaggio non valido sulla coda *queue*

Gravità

4

Spiegazione

La coda *coda* viene utilizzata esclusivamente dall'attività del gestore code interno *attività* viene utilizzata per conservare una topologia di pubblicazione / sottoscrizione distribuita. L'attività ha rilevato un messaggio non valido nella coda

Azione di sistema

Il messaggio viene elaborato in base alle relative opzioni di report. Ulteriori messaggi della console potrebbero essere emessi se il messaggio viene inserito nella coda di messaggi non recapitabili.

Potrebbe essere generato anche un FFST informativo, inclusi i dettagli del messaggio non valido.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che nessuna applicazione inseriscano messaggi direttamente nella coda indicata e che le uscite dei messaggi non alterino i messaggi di sistema inseriti nella coda. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

Messaggi programmi di utilità (CSQU ...)

CSQU000I

csect - name IBM WebSphere MQ per z/OS Vn

Spiegazione

Fa parte dell'intestazione del prospetto emesso dal programma di utilità.

CSQU001I

csect - name Queue Manager Utility - *data/ora*

Spiegazione

Fa parte dell'intestazione del prospetto emesso dal programma di utilità.

Azione di sistema

Il messaggio è seguito da una copia delle istruzioni di funzione dal dataset SYSIN.

CSQU002E

Impossibile ottenere la memoria di dimensione *n* byte, codice di ritorno=*ret - code*

Spiegazione

Un tentativo di ottenere della memoria non è riuscito.

Azione di sistema

La funzione viene terminata e tutti gli aggiornamenti della coda vengono ripristinati.

Risposta del programmatore di sistema

Se si verifica questo errore quando si inoltra JCL per eseguire le funzioni CSQUTIL, assicurarsi di aver definito un valore adeguato per il parametro della dimensione **REGION** o impostare la dimensione **REGION** su 0M nel JCL. Ad esempio:

```
//SCOPY EXEC PGM=CSQUTIL,REGION=0M //STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQANLE  
//DD DISP=SHR,DSN=thlqua1.SCSQAUTL ...
```

Per ulteriori dettagli sull'impostazione del parametro **REGION** , consultare [Copia delle code in un dataset](#) mentre il gestore code è in esecuzione (COPY).

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta STORAGE o GETMAIN.

CSQU003E

Impossibile liberare memoria all'indirizzo , codice di ritorno=*ret - code*

Spiegazione

Un tentativo di rilasciare la memoria all'indirizzo *indirizzo* al sistema non è riuscito.

Azione di sistema

Il programma generalmente ignora l'errore e continua con la sua funzione.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta STORAGE o FREEMAIN.

CSQU005I

COMMIT completato correttamente

Spiegazione

Una chiamata MQCMIT ha restituito un codice di completamento MQCC_OK.

CSQU006I

BACKOUT completato correttamente

Spiegazione

Una chiamata MQBACK ha restituito un codice di completamento MQCC_OK.

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare l'errore che ha causato il backout.

CSQU007E

MQCMIT non riuscito. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Il programma di utilità non è stato in grado di eseguire il commit dell'ultima serie di modifiche.

Azione di sistema

Viene eseguito il backout degli aggiornamenti e la funzione viene terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale). Inoltrare nuovamente il lavoro, se necessario.

CSQU008E

MQBACK non riuscito. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Il programma di utilità non è stato in grado di ripristinare l'ultima serie di modifiche.

Azione di sistema

Nessuno, la funzione è già terminata a causa dell'errore che ha portato al tentativo di backout.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale). Inoltrare nuovamente il lavoro, se necessario.

CSQU009E

MQCONN non riuscito per *ID - connessione*. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Un tentativo di connessione a un gestore code o a un gruppo di condivisione code denominato *conn-id* ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

La funzione richiesta non viene eseguita.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale). Inoltrare nuovamente il lavoro, se necessario.

CSQU010E

MQDISC non riuscito per *conn-id*. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Un tentativo di disconnessione da un gestore code o da un gruppo di condivisione code denominato *conn-id* non è riuscito.

Azione di sistema

Il programma di utilità viene terminato. (Questo non è un errore, perché la richiesta di disconnessione è l'ultima funzione che il programma di utilità elabora.)

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU011I

Comandi da CSQINPX - *data/ora*

Spiegazione

Segue il messaggio CSQU000I come parte dell'intestazione ai messaggi che indicano l'avanzamento del programma di utilità.

Viene prodotto quando il programma di utilità viene richiamato dall'accodamento distribuito per gestire il dataset CSQINPX.

CSQU012I

Gestione del comando di inizializzazione completata

Spiegazione

Il gestore comandi di inizializzazione, che elabora il dataset del comando CSQINPX, è stato completato correttamente.

CSQU013E

Gestione del comando di inizializzazione non riuscita, RC=*codice* - *ritorno*

Spiegazione

Il gestore del comando di inizializzazione, che elabora il dataset del comando CSQINPX, non è stato completato correttamente. *return* - *code* mostra il tipo di errore:

00000008

Alcuni o tutti i comandi non sono stati elaborati.

0000000C

Errore grave; questo è molto probabile perché i dataset CSQINPX o CSQOUTX sono definiti erroneamente.

Azione di sistema

Il gestore del comando di inizializzazione termina, ma l'iniziatore del canale continua.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni sull'errore, fare riferimento al dataset CSQOUTX e ai messaggi precedenti.

Per informazioni sul gestore dei comandi di inizializzazione e sui dataset CSQINPX o CSQOUTX, consultare [File di inizializzazione e di configurazione](#). Per informazioni relative all'istruzione COMMAND, fare riferimento a [Emissione di comandi per WebSphere MQ \(COMMAND\)](#).

CSQU020E

Impossibile aprire il dataset *nomedd*

Spiegazione

Il programma non è stato in grado di aprire il dataset *nomedd*.

Azione di sistema

Se i dataset SYSPRINT o SYSIN non possono essere aperti, il programma di utilità termina. Per altri dataset, la funzione che li richiede non viene eseguita.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore inviato alla registrazione lavoro per determinare la causa dell'errore. Controllare che il dataset sia stato specificato correttamente.

CSQU021E

Il dataset *nomedd* non dispone di un formato record VBS

Spiegazione

Il programma ha aperto il dataset *nomedd*, ma il dataset non aveva un formato record VBS.

Azione di sistema

Se non è possibile aprire il dataset di input LOAD, il programma di utilità termina.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore inviato alla registrazione lavoro per determinare la causa dell'errore. Verificare che il dataset sia stato specificato correttamente e che sia nel formato record corretto.

CSQU023E

Impossibile CHIUDERE il dataset *nomedd*

Spiegazione

Il dataset di input *nomedd* è ancora aperto dopo che è stata effettuata una richiesta di chiusura.

Azione di sistema

Il programma continua con le sue procedure di chiusura.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore inviato alla registrazione lavoro per determinare la causa dell'errore. Controllare che il dataset sia stato specificato correttamente.

CSQU030E

La pagina *nn* nel dataset *nomedd* non è valida

Spiegazione

Il programma di utilità ha rilevato una pagina non valida nel dataset della serie di pagine *nomedd*. Se il numero di pagina è 0, è possibile che il dataset non sia la serie di pagine implicata da *ddname*.

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la serie di pagine non sia stata danneggiata e che il numero della serie di pagine corrisponda al DDname.

CSQU031E

La coda *q - name* con disposizione QMGR o COPY non esiste

Spiegazione

La coda specificata non esiste con la disposizione QMGR o COPY. È possibile che vi sia una coda di questo tipo con disposizione SHARED, ma la funzione SCOPY non funziona sulle code condivise.

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il nome della coda specificato.

CSQU032E

La serie di pagine *psid* non è valida

Spiegazione

Il programma di utilità ha rilevato una serie di pagine che non è valida. La serie di pagine è in uno stato incongruente e quindi le funzioni di utilità autonome non possono elaborarla.

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Ciò potrebbe essere il risultato dell'esecuzione di un backup inesatto (come descritto in [Come eseguire il backup e il ripristino delle serie di pagine](#)) o perché il gestore code è stato terminato in modo anomalo. Riavviare il gestore code e terminarlo normalmente.

CSQU036E

Programma di utilità non disponibile - funzionalità limitata

Spiegazione

Il programma di utilità non può funzionare perché le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per WebSphere MQ non consentono l'utilizzo di tutte le funzioni.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

CSQU037I

function è stato stabilizzato con la funzione *version*

Spiegazione

La funzione di utilità identificata dalla *funzione* è stata stabilizzata con le funzionalità della versione *versione*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua e potrebbero essere emessi ulteriori messaggi che forniscono ulteriori informazioni.

Risposta del programmatore di sistema

Rivedere l'utilizzo della funzione di utilità.

CSQU038I

Utilizzare runmqsc -n sulla macchina client per le definizioni di canale client dalla versione 8.0.

Spiegazione

La funzione di utilità MAKECLNT di CSQUTIL, che genera una CCDT (client channel definition table), è stata stabilizzata.

Dalla versione 8.0, utilizzare il programma di utilità runmqsc sulla macchina client per generare CCDT.

CSQU040E

Impossibile eseguire il GET dal dataset *nomedd*

Spiegazione

Il programma non è stato in grado di leggere un record dal dataset *ddname*.

Azione di sistema

La funzione viene terminata e tutti gli aggiornamenti della coda vengono ripristinati.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore inviato alla registrazione lavoro per determinare la causa dell'errore.
Controllare che il dataset sia stato specificato correttamente.

CSQU043E

Impossibile eseguire PUT nel dataset *nomedd*

Spiegazione

Il programma non è stato in grado di scrivere il record successivo nel dataset *ddname* . Il dataset non è stato aperto oppure si è verificato un errore QSAM.

Azione di sistema

La funzione viene terminata e tutti gli aggiornamenti della coda vengono ripristinati.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore inviato alla registrazione lavoro per determinare la causa dell'errore.
Controllare che il dataset sia stato specificato correttamente.

CSQU044I

I comandi non possono essere eseguiti per gestori code diversi dalla destinazione, *qmgr - name*

Spiegazione

Alcuni dei comandi oggetto DISPLAY per la funzione COMMAND con MAKEDEF, MAKEREP, MAKEALT o MADEDEL hanno utilizzato l'opzione CMDSCOPE e quindi sono state ricevute informazioni sugli oggetti per i gestori code diversi dal gestore code di destinazione *qmgr - name* . I comandi non vengono generati per tali oggetti.

Risposta del programmatore di sistema

Evitare di utilizzare CMDSCOPE insieme alle opzioni MAKEDEF, MAKEREP, MAKEALT o MADEDEL.
Utilizzare una funzione COMMAND separata per ogni gestore code di destinazione, con dataset separati per ogni serie di comandi generati.

CSQU045I

n record di dati letti

Spiegazione

Indica quanti record di dati sono stati letti dal dataset di input specificato dalla parola chiave DATA per la funzione corrente.

CSQU046I

Creazione di definizioni di canali client nel dataset *ddname* utilizzando CCSID *ccsid*

Spiegazione

Ciò indica che la funzione COMMAND creerà le definizioni di canale client nel dataset *ddname* e che i dati avranno un CCSID (coded character set identifier) di *ccsid*.

CSQU047E

Impossibile convertire i dati per le definizioni del canale client. MQCC=*mqqc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Durante la creazione di un file di definizione del canale client, non è stato possibile convertire i dati per un canale o per un oggetto delle informazioni di autenticazione dalla serie di caratteri utilizzata dal gestore code a quella richiesta dalla parola chiave CCSID.

Azione di sistema

La definizione delle informazioni di autenticazione o del canale non è stata creata.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqqc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale). Inoltrare nuovamente il lavoro, se necessario.

CSQU048I

n oggetti di autenticazione inclusi, *m* esclusi

Spiegazione

Ciò indica, per la funzione corrente, quante serie di informazioni di autenticazione sono state incluse nel file di definizione del canale client e quante ne sono state escluse. Le informazioni di autenticazione possono essere escluse perché:

- gli attributi LDAPUSER e LDAPPWD non sono vuoti
- Ci sono troppe serie di informazioni
- si è verificato un errore di conversione dati.

Risposta del programmatore di sistema

Se alcune informazioni sono state escluse, verificare che gli oggetti delle informazioni di autenticazione siano stati selezionati correttamente.

CSQU049I

n definizioni di canale client effettuate

Spiegazione

Indica quante definizioni di canale client sono state effettuate dalla funzione corrente.

CSQU050E

Il comando di lunghezza *lunghezza* è troppo lungo. Comando rifiutato

Spiegazione

Nella funzione COMMAND, il comando assemblato aveva più di 32 762 caratteri.

Azione di sistema

Il comando viene ignorato e non vengono più elaborati comandi.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il formato del comando sia corretto in base alle regole di concatenazione

CSQU051E

Risposte del comando non ricevute dopo *n* secondi

Spiegazione

Nella funzione COMMAND, l'elaborazione get per una risposta è scaduta mentre erano previste più risposte.

Azione di sistema

Il comando successivo verrà elaborato, a meno che non si siano verificati troppi timeout.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare il valore di RESPTIME, specialmente se il comando viene inviato a un gestore code remoto e controllare le definizioni della coda remota.

Se il problema persiste, controllare le definizioni della coda di input del comando del sistema e della coda di risposta del comando del sistema; accertarsi che siano abilitate per MQGET e MQPUT. Se le definizioni sono corrette, arrestare e riavviare il server dei comandi.

CSQU052E

Troppi timeout

Spiegazione

Nella funzione COMMAND, l'elaborazione get per una risposta è scaduta quattro volte.

Azione di sistema

Non vengono elaborati ulteriori comandi.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio CSQU051E.

CSQU053E

Risposta comando DISPLAY non riconosciuta

Spiegazione

Nella funzione COMMAND, le risposte a un comando DISPLAY non erano quelle previste.

Azione di sistema

La risposta del comando DISPLAY viene visualizzata così com'è, piuttosto che formattata. Il comando successivo viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che le librerie di caricamento utilizzate siano congruenti con il gestore code utilizzato.

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

CSQU054I

Esecuzione della funzione per il tipo di oggetto *objtyp*

Spiegazione

Il programma di utilità sta eseguendo la funzione *funzione* per elaborare gli oggetti del tipo indicato.

CSQU055I

Il gestore code di destinazione è *qmgr*

Spiegazione

Indica a quale gestore code vengono indirizzati i comandi.

CSQU056I

Esecuzione di comandi nel dataset *ddname*

Spiegazione

Ciò indica che i comandi per la funzione COMMAND con MAKEDEF, MAKEREP, MAKEALT o MAKEDEL o per la funzione SDEFS verranno creati nel dataset *nomedd*.

CSQU057I

n comandi letti

Spiegazione

Ciò indica quanti comandi sono stati letti dal dataset di input del comando dalla funzione corrente.

CSQU058I

n comandi emessi e risposte ricevute, *m* non riusciti

Spiegazione

Ciò indica, per la funzione corrente, quanti comandi sono stati inviati e hanno prodotto risposte e quanti di questi non sono stati eseguiti correttamente.

CSQU059I

n cmd comandi eseguiti

Spiegazione

Indica quanti comandi (denominati *cmd*) sono stati eseguiti per la funzione corrente.

CSQU060E

Lunghezza dati non valida per il messaggio *msg - no. lunghezza - azione* byte trovati, *lunghezza - exp* byte previsti

Gravità

8

Spiegazione

Nella funzione LOAD o SLOAD, durante il tentativo di leggere il record per il numero messaggio *msg - no* per la coda in fase di elaborazione, è stato rilevato che la lunghezza record effettiva è diversa dalla lunghezza record prevista.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il dataset sia stato creato dalla funzione COPY.

CSQU061E

Si è verificato un errore durante l'accesso al dataset *in - ddname* per il messaggio *msg - no*. Motivo =*codice - errore*

Spiegazione

Durante l'esecuzione della funzione LOAD, SLOAD o ANALYZE e il tentativo di leggere il messaggio *msg - no* per la coda in elaborazione, è stato rilevato un errore. Il codice di errore specifica l'errore specifico, come segue:

4

Il primo record nel dataset non identifica una coda

8

Fine del file non prevista

12

Tipo di record sconosciuto

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il dataset sia stato creato dalla funzione COPY e che non sia danneggiato.

CSQU062E

Record di dati di formato non corretto

Spiegazione

Nella funzione LOAD, il programma di utilità ha rilevato un record che non riconosce durante la lettura dal dataset di input.

Azione di sistema

La funzione viene terminata e tutti gli aggiornamenti della coda vengono ripristinati.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il dataset sia stato creato dalla funzione COPY e che non sia danneggiato.

CSQU063E

Il dataset *in - ddname* è vuoto

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'esecuzione della funzione LOAD, SLOAD o ANALYZE, il dataset di immissione (DDname *in - ddname*) era vuoto.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il dataset sia stato creato correttamente dalla funzione COPY.

CSQU070I

Elaborazione del comando arrestata

Spiegazione

Nella funzione COMMAND, con FAILURE (STOP) specificato, un comando non è stato eseguito correttamente.

Azione di sistema

Non vengono elaborati ulteriori comandi.

CSQU071E

Comando incompleto

Spiegazione

Nella funzione COMMAND, è stata raggiunta la fine dei dati sul dataset di input prima del completamento della creazione di un comando.

Azione di sistema

Il comando è ignorato. Non ci sono altri comandi da elaborare.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il formato del comando sia corretto in base alle regole di concatenazione.

CSQU080E

MQCLOSE non riuscito per la coda *q - name*. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc (mqrc-text)*

Spiegazione

La chiamata MQCLOSE per *q - name* ha avuto esito negativo. Se è per la coda di input del comando di sistema quando si utilizza la funzione COMMAND, segue il messaggio CSQU055I che mostra il gestore code di destinazione utilizzato.

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc (mqrc - text)* fornisce MQRC in formato testuale). Inoltrare nuovamente il lavoro, se necessario.

CSQU082E

MQGET non riuscito per la coda *q - name*. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc (mqrc-text)*

Spiegazione

La chiamata MQGET per *q - name* non è riuscita.

Azione di sistema

La funzione viene terminata e tutti gli aggiornamenti della coda vengono ripristinati.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc (mqrc - text)* fornisce MQRC in formato testuale). Inoltrare nuovamente il lavoro, se necessario.

CSQU083E

MQOPEN non riuscito per la coda *q - name*. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc (mqrc-text)*

Spiegazione

La chiamata MQOPEN per *q - name* non è riuscita. Se la coda è una coda modello, il nome della coda dinamica richiesto viene aggiunto tra parentesi. Se è per la coda di input del comando di sistema

quando si utilizza la funzione COMMAND, segue il messaggio CSQU055I che mostra il gestore code di destinazione utilizzato.

Azione di sistema

La funzione viene terminata e viene eseguito il backout di tutti gli aggiornamenti della coda.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale). Inoltrare nuovamente il lavoro, se necessario.

CSQU085E

MQPUT non riuscito per la coda *q - name*. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

La chiamata MQPUT per *q - name* non è riuscita. Se è per la coda di input del comando di sistema quando si utilizza la funzione COMMAND, segue il messaggio CSQU055I che mostra il gestore code di destinazione utilizzato.

Azione di sistema

La funzione viene terminata e viene eseguito il backout di tutti gli aggiornamenti della coda.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale). Inoltrare nuovamente il lavoro, se necessario.

CSQU087I

MAXUMSGS raggiunto. È stato forzato un punto di sincronizzazione

Spiegazione

Poiché è stato raggiunto MAXUMSGS, è stato preso un punto di sincronizzazione che esegue il commit delle modifiche della coda effettuate fino ad ora.

Azione di sistema

La funzione continua, ma non verranno elaborate ulteriori funzioni.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuno, a meno che la funzione non abbia esito negativo per qualche motivo dopo questo messaggio. In tal caso, notare che alcune modifiche alla coda saranno state sottoposte a commit ed è necessario apportare le modifiche appropriate prima di rieseguire il lavoro.

CSQU090E

OPEN non riuscito per il dataset *nomedd* . Codice di ritorno VSAM =*rc* codice di errore =*motivo*

Spiegazione

Il programma di utilità ha ricevuto un errore VSAM OPEN per la serie di pagine che stava tentando di elaborare (indicato da *ddname*).

Azione di sistema

La serie di pagine non viene elaborata.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per informazioni sui codici di ritorno e di errore da VSAM. Se necessario, inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU091E

Il dataset *nomedd* non è vuoto. Serie di pagine non formattata

Spiegazione

Il dataset *ddname* è stato aperto, ma non è vuoto.

Azione di sistema

La serie di pagine non è formattata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che i dataset specificati siano vuoti e, se necessario, inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU092I

funzione completata per il dataset *ddname*

Spiegazione

L'elaborazione del dataset *ddname* per la funzione *funzione* è stata completata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua con la serie di pagine successiva.

CSQU093E

PUT non riuscito per il dataset *nomedd* . Codice di ritorno VSAM =*rc* codice motivo =*codice*

Spiegazione

Il programma di utilità ha ricevuto un errore PUT VSAM per la serie di pagine che stava tentando di elaborare (indicato da *ddname*).

Azione di sistema

L'elaborazione per la serie di pagine viene terminata e la funzione continua con la serie di pagine successiva.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per informazioni sui codici di ritorno e di errore da VSAM. Se necessario, inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU094E

CLOSE non riuscito per il dataset *nomedd* . Codice di ritorno VSAM =*rc* codice di errore =*motivo*

Spiegazione

Il programma di utilità ha ricevuto un errore VSAM CLOSE per la serie di pagine che stava tentando di elaborare (indicato da *ddname*).

Azione di sistema

L'elaborazione per la serie di pagine viene terminata e la funzione continua con la serie di pagine successiva.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per informazioni sui codici di ritorno e di errore da VSAM. Se necessario, inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU095E

Nessuna serie di pagine identificata. *funzione* terminata

Spiegazione

Una richiesta di formattazione o reimpostazione di una serie di pagine ha avuto esito negativo perché non vi erano serie di dati della serie di pagine con nomi DD nell'intervallo compreso tra CSQP0000 e CSQP0099.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere le istruzioni DD per i dataset della serie di pagine richiesti e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU100E

Istruzione *ddname* DD mancante

Spiegazione

Il dataset *nomedd* non ha un'istruzione DD nel JCL.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere l'istruzione richiesta al JCL e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU101E

Istruzione DD mancante per la serie di pagine *psid*

Spiegazione

Si fa riferimento a una serie di pagine, ma non è presente alcuna istruzione DD nel JCL. Il nome DD richiesto è CSQP00*nn*, dove *nn* è il numero della serie di pagine.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere l'istruzione richiesta al JCL e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU102E

Nessuna funzione richiesta

Spiegazione

Non esistono istruzioni di funzione nel dataset SYSIN.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

CSQU103E

È necessario specificare la parola chiave *keyword1* o *keyword2*

Spiegazione

La sintassi dell'istruzione non è corretta in quanto richiede che sia specificata una delle parole chiave *keyword1* o *keyword2*, ma non entrambe.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [Comandi MQSC](#) per informazioni sulla sintassi corretta richiesta per l'istruzione, quindi inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU104E

Valore non valido *valore* per parola chiave *parola chiave*

Spiegazione

La sintassi dell'istruzione non è corretta perché il valore fornito per la parola chiave *keyword* non è valido.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sulla sintassi corretta richiesta per l'istruzione e inoltrare di nuovo il lavoro.

CSQU105E

Valori o parole chiave incompatibili per la funzione *funzione*

Spiegazione

La sintassi dell'istruzione non è corretta perché una parola chiave o il relativo valore specificato è in conflitto con un'altra parola chiave o il relativo valore.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sulla sintassi corretta richiesta per l'istruzione e inoltrare di nuovo il lavoro.

CSQU106E

Funzione non valida *funzione*

Spiegazione

La sintassi dell'istruzione non è corretta poiché la funzione *funzione* non viene riconosciuta.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per un elenco di funzioni valide e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU107E

Sintassi dell'istruzione *function* non valida

Spiegazione

La sintassi dell'istruzione *function* non è corretta:

- ci sono troppe parole chiave o valori
- le parole chiave richieste sono mancanti
- non può essere analizzato.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sulla sintassi corretta richiesta per l'istruzione e inoltrare di nuovo il lavoro.

CSQU108E

Valore mancante per parola chiave *parola chiave*

Spiegazione

La parola chiave *parola chiave* deve essere seguita da un valore, ma il valore è mancante.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sulla sintassi corretta richiesta per l'istruzione e inoltrare di nuovo il lavoro.

CSQU109E

Valore non consentito per la parola chiave *parola chiave*

Spiegazione

La parola chiave *parola chiave* non dovrebbe essere seguita da un valore, ma viene specificato un valore.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [Configurazione di z/OS](#) per informazioni sulla sintassi corretta richiesta per l'istruzione e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU110E

Parola chiave obbligatoria mancante per la parola chiave *parola chiave*

Spiegazione

La sintassi dell'istruzione non è corretta poiché la parola chiave *parola chiave* può essere specificata solo se è stata specificata anche un'altra parola chiave, ma tale altra parola chiave è mancante.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [Comandi MQSC](#) per informazioni sulla sintassi corretta richiesta per l'istruzione, quindi inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU111E

Parola chiave non valida *parola chiave* per funzione *funzione*

Spiegazione

La sintassi dell'istruzione è errata perché la parola chiave *parola chiave* non è valida per la funzione *funzione*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sulla sintassi corretta richiesta per l'istruzione e inoltrare di nuovo il lavoro.

CSQU112E

Istruzione incompleta

Spiegazione

È stata raggiunta la fine dei dati sul dataset di input prima del completamento della creazione di una istruzione.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'istruzione sia formata correttamente in base alle regole di concatenazione.

CSQU113E

Troppe continuazioni di istruzioni

Spiegazione

L'istruzione ha più di 10 continuazioni.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'istruzione sia formata correttamente in base alle regole di concatenazione.

CSQU114E

Parola chiave *parola chiave* ripetuta

Spiegazione

La sintassi dell'istruzione è errata perché una parola chiave è ripetuta.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la sintassi nel dataset di input. Consultare [CSQUTIL](#) per ulteriori informazioni sul programma di utilità.

CSQU115E

Impossibile trovare le code per la serie di pagine *psid* - risposte del comando non ricevute

Spiegazione

Nella funzione COPY o EMPTY, il gestore code non è riuscito a determinare quali code si trovano nella serie di pagine *psid* poiché la risposta a un comando non è stata ricevuta in tempo.

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare le definizioni della coda di input del comando di sistema e della coda di risposta del comando di sistema; assicurarsi che siano abilitate per MQGET e MQPUT. Se le definizioni sono corrette, arrestare e riavviare il server dei comandi.

CSQU116I

Nessuna classe di memoria trovata per la serie di pagine *psid*

Spiegazione

Alla serie di pagine specificata non è associata alcuna classe di memoria.

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Definire una classe di memoria per la serie di pagine ed eseguire nuovamente il lavoro, se necessario.

CSQU117I

Nessuna coda trovata per la serie di pagine *psid*

Spiegazione

Alla serie di pagine specificata non sono associate code idonee per la funzione richiesta. Per le funzioni COPY e EMPTY, non ci sono code locali; per la funzione SCOPY, non ci sono code locali con messaggi.

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Se necessario, correggere la serie di pagine specificata ed eseguire di nuovo il lavoro.

CSQU120I

Connessione a *conn-id*

Spiegazione

Il programma di utilità si sta collegando al gestore code denominato o al gruppo di condivisione code.

CSQU121I

Connesso al gestore code *qmgr*

Spiegazione

Il programma di utilità si è collegato correttamente al gestore code *qmgr - name*.

CSQU122I

Esecuzione di *nome - funzione*

Spiegazione

Il programma di utilità sta eseguendo la funzione *nome - funzione*.

CSQU123I

Elaborazione del dataset *nomedd* , modalità FORCE

Spiegazione

La funzione corrente del programma di utilità sta gestendo il dataset *nomedd* utilizzando l'opzione FORCE.

CSQU124I

Elaborazione del dataset *nomedd*

Spiegazione

La funzione corrente del programma di utilità sta gestendo il dataset *nomedd*.

CSQU125I

n tentativi di serie di pagine

Spiegazione

Indica il numero di serie di pagine che la funzione corrente ha tentato di elaborare.

CSQU126I

n serie di pagine elaborate correttamente

Spiegazione

Indica il numero di serie di pagine elaborate correttamente dalla funzione corrente.

CSQU127I

Esecuzione della *funzione* utilizzando l'input dal dataset *nomedd*

Spiegazione

Il programma di utilità sta eseguendo la funzione *function* utilizzando l'input da *ddname*.

CSQU128I

Esecuzione dell'output della *funzione* nel dataset *ddname*

Spiegazione

Il programma di utilità sta eseguendo la funzione *funzione* e sta scrivendo l'output in *ddname*.

CSQU129I

Copia della serie di pagine *psid*

Spiegazione

Il programma di utilità sta copiando la serie di pagine *psid*.

CSQU130I

Copia della coda *q - name*

Spiegazione

Il programma di utilità sta copiando la coda *q - name*.

CSQU131I

n messaggi copiati correttamente

Spiegazione

Indica quanti messaggi sono stati copiati correttamente durante la copia di una coda.

CSQU133I

n code tentate

Spiegazione

Indica quante code il programma ha tentato di copiare durante la copia di una serie di pagine.

CSQU134I

n code copiate correttamente

Spiegazione

Indica quante code sono state copiate correttamente durante la copia di una serie di pagine.

CSQU135I

Caricamento coda *sourceq* in *targetq*

Gravità

0

Spiegazione

Quando si esegue la funzione LOAD o SLOAD, identifica il nome della coda di destinazione che viene caricata e il nome della coda sul dataset di input da cui vengono copiati i messaggi.

CSQU136I

msg - count messaggi (*msg - from-msg - to*) sono stati caricati (dimensione totale *text - length*)

Gravità

0

Spiegazione

Quando si esegue la funzione LOAD o SLOAD, questo codice di errore indica che un numero di messaggi è stato caricato correttamente nella coda di destinazione dal dataset di input.

- *msg - count* è il numero di messaggi caricati
- *msg - from-msg - to* è l'intervallo numerico dei messaggi per la coda sul dataset di input.
- *text - length* è la lunghezza totale dei testi dei messaggi caricati (in MB o KB)

CSQU137I

La coda *q - name* viene ignorata

Spiegazione

Ciò indica che la coda *q - name* viene ignorata, a causa dell'opzione SKIPQS o FROMQ utilizzata con la funzione LOAD.

CSQU138I

n code caricate correttamente

Spiegazione

Indica quante code sono state caricate correttamente.

CSQU139I

Svuotamento della serie di pagine *psid*

Spiegazione

Il programma di utilità sta svuotando la serie di pagine *psid*.

CSQU140I

Svuotamento coda *q - name*

Spiegazione

Il programma di utilità sta svuotando la coda *q - name*.

CSQU141I

n messaggi eliminati correttamente

Spiegazione

Indica quanti messaggi sono stati eliminati durante lo svuotamento di una coda.

CSQU142I

n code svuotate correttamente

Spiegazione

Indica quante code sono state svuotate.

CSQU143I

n istruzioni di *funzione* tentate

Spiegazione

Indica il numero di istruzioni *funzione* tentate dal programma di utilità.

CSQU144I

n function istruzioni eseguite correttamente

Spiegazione

Ciò indica il numero di istruzioni *function* eseguite correttamente dal programma di utilità.

CSQU145I

Istruzione *function* non riuscita

Spiegazione

Il programma di utilità ha rilevato un errore durante l'esecuzione della funzione *funzione*.

Azione di sistema

Il programma di utilità viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare gli altri messaggi emessi per determinare dove si è verificato l'errore e cosa lo ha causato.

CSQU146I

msg - count messaggi (*msg - from-msg - to*) ignorati (dimensione totale *lunghezza - testo*). Motivo
=*codice - errore*

Gravità

0

Spiegazione

Durante l'esecuzione della funzione LOAD o SLOAD, indica che un numero di messaggi sono stati ignorati dal dataset di input.

- *msg - count* è il numero di messaggi ignorati
- *msg - from-msg - to* è l'intervallo numerico dei messaggi per la coda sul dataset di input.
- *text - length* è la lunghezza totale dei testi dei messaggi ignorati (in MB o KB)

Il codice di errore indica il motivo per cui i messaggi sono stati ignorati:

- 4** messaggi ignorati a causa del parametro *skipmsgs* nel comando LOAD o SLOAD
- 8** messaggi ignorati a causa di un errore MQPUT
- 12** messaggi ignorati a causa dell'errore su MQOPEN
- 16** messaggi ignorati a causa di un errore MQPUT immediatamente dopo un punto di sincronizzazione
- 20** messaggi ignorati a causa di un errore su
- 24** messaggi ignorati a causa di un errore durante l'esecuzione di un punto di sincronizzazione
- 28** messaggi ignorati a causa del limite *MSGCOUNT* (nel comando LOAD o SLOAD) raggiunto

CSQU147I

csect - name Programma di utilità terminato, codice di ritorno =*ret - code*

Spiegazione

Il programma di utilità è terminato perché si è verificato un errore grave o un punto di sincronizzazione forzato, il che significa che non devono essere eseguite ulteriori funzioni. *ret - code* è il codice di ritorno dal programma di utilità.

Azione di sistema

Il programma di utilità termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“IBM MQ for z/OS codici”](#) a pagina 956 per informazioni sul codice di ritorno dal programma di utilità.

CSQU148I

csect - name Utilità completata, codice di ritorno =*ret - code*

Spiegazione

Il programma di utilità è stato completato, sono state tentate tutte le funzioni richieste. *ret - code* è il codice di ritorno dal programma di utilità.

Azione di sistema

Il programma di utilità termina.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare tutte le funzioni non riuscite.

CSQU150I

Funzione completata per il dataset *ddname1* per il dataset *ddname2*

Spiegazione

L'elaborazione per il dataset *ddname1* è stata completata, con l'output in *ddname2*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua con la serie di pagine successiva.

CSQU151I

Nessuna istruzione CSQSnnnn e CSQTnnnn DD corrispondente. *funzione* terminata

Spiegazione

Una funzione COPYPAGE o RESETPAGE ha avuto esito negativo perché non vi erano coppie corrispondenti di dataset della serie di pagine con nomi CSQS0000 fino a CSQS0099 e CSQT0000 fino a CSQT0099.

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere le istruzioni DD per i dataset della serie di pagine richiesti e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU152I

ddname1 Istruzione DD mancante. Nessuna azione intrapresa per il dataset *ddname2*

Spiegazione

È stata specificata solo una delle coppie origine - destinazione dei dataset della serie di pagine (CSQSnnnn e CSQTnnnn).

Azione di sistema

La funzione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere le istruzioni DD per i dataset della serie di pagine richiesti e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU154E

Il dataset di destinazione *ddname* è più piccolo del dataset di origine. Funzione terminata

Spiegazione

Una funzione COPYPAGE o RESETPAGE non è stata in grado di elaborare un dataset della serie di pagine perché il dataset di destinazione *nomedd* era troppo piccolo.

Azione di sistema

L'elaborazione continua con la serie di pagine successiva.

CSQU155I

Coda di elaborazione *nome* - *coda*

Gravità

0

Spiegazione

Quando si esegue la funzione ANALYZE, indica l'inizio dell'elaborazione della coda *nome coda* dal dataset di input.

CSQU156E

GET non riuscito per il dataset *nomedd*. Codice di ritorno VSAM =*rc* codice motivo =*codice*

Spiegazione

Il programma di utilità ha ricevuto un errore GET VSAM per la serie di pagine che stava tentando di elaborare (indicato da *ddname*).

Azione di sistema

L'elaborazione per la serie di pagine viene terminata e la funzione continua con la serie di pagine successiva.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per informazioni sui codici di ritorno e di errore da VSAM. Se necessario, inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU157I

Elaborazione del dataset *ddname1* in *ddname2*

Spiegazione

La funzione corrente sta gestendo il dataset *ddname1*, con output in *ddname2*.

CSQU158E

Il dataset di destinazione *ddname2* non ha una nuova formattazione

Spiegazione

Le funzioni COPYPAGE e RESETPAGE possono essere utilizzate solo con una serie di pagine di destinazione appena formattata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua con la serie di pagine successiva.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare una serie di pagine di destinazione valida e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU159E

Il dataset di origine *ddname1* non è una serie di pagine

Spiegazione

Le funzioni CSQUTIL COPYPAGE o RESETPAGE non sono state in grado di riconoscere il dataset come serie di pagine IBM MQ . Ciò potrebbe essere dovuto a un dataset non valido o a una versione di livello precedente delle librerie IBM MQ utilizzate.

Azione di sistema

L'elaborazione continua con la serie di pagine successiva.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il dataset sia un set di pagine IBM MQ valido.

Verificare che le librerie IBM MQ utilizzate siano uguali a quelle utilizzate dal gestore code.

CSQU160E

Il dataset *nomedd* non è adatto per l'utilizzo con la funzione

Spiegazione

La funzione deve essere utilizzata solo con le serie di pagine per un gestore code che è terminato normalmente.

Azione di sistema

L'elaborazione continua con la serie di pagine successiva.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare una serie di pagine valida e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU161I

ddname contiene pagine *pp* ed è stato formattato come serie di pagine *nn*

Spiegazione

Fa parte della risposta alla funzione PAGEINFO per la serie di dati *ddname*.

Mostra la dimensione della serie di pagine e il numero di serie di pagine che è stato assunto quando è stata formattata. Il numero deriva dal nome DD utilizzato durante la formattazione, che era CSQP00*nn*.

CSQU162I

ddname viene utilizzato come serie di pagine *psid* per il gestore code *qmgr - name*

Spiegazione

Fa parte della risposta alla funzione PAGEINFO per la serie di dati *ddname*.

La serie di pagine è stata utilizzata dal gestore code visualizzato. Il numero della serie di pagine non è necessariamente lo stesso con cui è stata formattata, come mostrato nel messaggio CSQU161I.

CSQU163I

ddname ha RBA di ripristino della serie di pagine = *rba*

Spiegazione

Fa parte della risposta alla funzione PAGEINFO per la serie di dati *ddname*.

CSQU164I

ddname RBA di recupero sistema per tutte le serie di pagine elaborato correttamente = *rba*

Spiegazione

Fa parte della risposta alla funzione PAGEINFO. Notare che questo RBA si riferisce solo a quei set di pagine elaborati; non si riferisce all'intero gestore code a meno che non siano inclusi tutti i set di pagine per il gestore code.

CSQU165I

Elaborazione del dataset *ddname* , TYPE (*tipo*)

Spiegazione

Questa funzione corrente del programma di utilità sta gestendo il data set *nomedd* con le opzioni visualizzate.

CSQU166I

Elaborazione del dataset *ddname* , TYPE (*type*), modalità FORCE

Spiegazione

Questa funzione corrente del programma di utilità sta gestendo il data set *nomedd* con le opzioni visualizzate.

CSQU167I

ddname non è mai stato inizializzato da un gestore code

Spiegazione

Fa parte della risposta alla funzione PAGEINFO per la serie di dati *ddname*.

CSQU168E

I set di pagine richiesti sono per più di un gestore code

Spiegazione

Le serie di pagine per cui sono state richieste le informazioni sono associate a più di un gestore code. Non è quindi possibile determinare alcun RBA di ripristino del sistema.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare una serie di serie di pagine per un singolo gestore code e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU169E

MQPUT del messaggio *msg* - *no* non riuscito. MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'esecuzione della funzione LOAD o SLOAD, un MQPUT non è riuscito per il numero messaggio *msg - no* nella coda attualmente in fase di elaborazione sui dati di input. *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale) indicano il motivo dell'errore.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzando il codice di completamento MQ e il codice motivo nel messaggio, stabilire la causa dell'errore e correggere il problema. Quindi, eseguire nuovamente il LOAD o il SLOAD, iniziando con la coda in fase di elaborazione al momento dell'errore. Se alcuni messaggi sono stati caricati correttamente dalla coda di input prima dell'errore, utilizzare il parametro *SKIPMSGs* nel comando LOAD o SLOAD per ignorare tali messaggi.

CSQU170I

msg - count messaggi (*msg - from-msg - to*) trovati (dimensione totale *lunghezza - testo*)

Gravità

0

Spiegazione

Quando si esegue la funzione ANALYZE, questo messaggio viene visualizzato per la coda elaborata dal dataset di input. Viene visualizzato il numero di messaggi e la lunghezza totale del testo del messaggio.

CSQU171E

La coda *nome - coda* non è stata trovata nel data set di input

Gravità

8

Spiegazione

La funzione LOAD o SLOAD eseguita specificava un nome coda di origine di *nome - coda* che non è stato trovato nel dataset di input.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare il corretto file di input, correggere il nome coda nel comando e riprovare.

CSQU172I

Elaborazione di *nome - funzione* per il dataset *ddname*, *current - page* di *total - pages* pagine elaborate, *percentuale%* completa

Spiegazione

Se una funzione CSQUTIL per elaborare una serie di pagine è di lunga durata, questo messaggio viene emesso periodicamente per indicare quante pagine sono state elaborate fino ad ora.

CSQU179E

La coda di trasmissione non può essere commutata perché il programma di avvio del canale non è attivo

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità non è in grado di avviare una commutazione della coda di trasmissione per il canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I perché l'iniziatore del canale non è attivo.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, tuttavia, la coda di trasmissione per il canale interessato non viene commutata.

Risposta del programmatore di sistema

Avviare l'iniziatore del canale, quindi riavviare il canale o rieseguire il comando per avviare la commutazione della coda di trasmissione.

CSQU180E

csect - name Impossibile caricare il modulo *nome - modulo*, motivo=ssssrrr

Spiegazione

Il programma di utilità non è stato in grado di caricare il modulo del parametro iniziatore di canale richiesto. ssss è il codice di completamento e rrrr è il codice motivo (entrambi in formato esadecimale) dal servizio LOAD z/OS .

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il nome del membro specificato nella function XPARM e assicurarsi che il modulo si trovi nella libreria specificata dalla parola chiave DDNAME.

CSQU181E

csect - name module - name non è un modulo del parametro dell'iniziatore di canale valido

Gravità

8

Spiegazione

Il modulo specificato per i parametri dell'iniziatore di canali non è nel formato corretto.

Azione di sistema

La funzione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il nome membro specificato nella funzione XPARM.

CSQU182E

Si è verificato un errore durante l'acquisizione dell'elenco di canali, motivo *mqrc (mqrc-text)*

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità non è stato in grado di identificare l'elenco di canali da elaborare.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il codice di errore per identificare e risolvere l'errore, quindi eseguire nuovamente il comando, se necessario.

Consultare “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqr* (*mqr* - *text* fornisce MQR in formato testuale).

CSQU183I

Canale *nome* - *canale*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità sta elaborando la funzione richiesta per il canale denominato *nome canale*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare i messaggi successivi per determinare se la funzione richiesta è stata elaborata correttamente.

CSQU184I

n canali elaborati

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio identifica il numero di canali elaborati dalla funzione richiesta.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta.

CSQU185I

Non è richiesto uno switch della coda di trasmissione per questo canale

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio identifica che un commutatore di coda di trasmissione non è richiesto per il canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I . Indica che il canale utilizza la coda di trasmissione attualmente configurata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta.

CSQU186I

Uno switch della coda di trasmissione è in sospenso per questo canale

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio identifica che uno switch della coda di trasmissione è in sospenso per il canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I . Ciò indica che la coda di trasmissione

configurata per il canale è stata modificata, aggiornando l'attributo del gestore code **DEFCLXQ** oppure modificando il valore dell'attributo **CLCHNAME** di una coda di trasmissione, dall'ultimo avvio del canale.

Lo switch della coda di trasmissione si verificherà al successivo avvio del canale o se lo switch viene avviato utilizzando la funzione CSQUTIL **SWITCH CHANNEL**.

Un'operazione di commutazione viene riportata anche come in sospeso se l'operazione è stata precedentemente avviata, ma il gestore code è stato arrestato mentre i messaggi venivano spostati dalla vecchia coda di trasmissione alla nuova coda di trasmissione. Per riprendere l'operazione di commutazione, avviare il canale o utilizzare CSQUTIL per avviare lo switch.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta.

CSQU187I

Uno switch della coda di trasmissione è in corso per questo canale

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio identifica che uno switch della coda di trasmissione è in corso per il canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i messaggi della console emessi dal gestore code per determinare lo stato dell'operazione di commutazione, se richiesto.

CSQU188I

Dalla coda di trasmissione *xmit-qname*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso con altri messaggi, quali CSQU186I, CSQU187Ie CSQU195I. Identifica il nome della coda di trasmissione da cui un canale sta commutando o commuta.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta.

CSQU189I

Alla coda di trasmissione *nome - qm*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso con altri messaggi, quali CSQU186I, CSQU187Ie CSQU195I. Identifica il nome della coda di trasmissione a cui un canale sta passando o a cui passerà.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta.

CSQU190I

Sono presenti *num-msgs* messaggi in coda per questo canale su *xmitq - name*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso con CSQU186I e identifica che attualmente vi sono *num-msgs* messaggi accodati per il canale sulla coda di trasmissione *nome - coda*, che devono essere spostati quando la coda di trasmissione è commutata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta.

CSQU191E

Impossibile accedere alla coda di trasmissione *nome - trasmissione*, motivo *mqrc (mqrc-text)*

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso con CSQU186I se non è possibile accedere alla coda di trasmissione, *xmitq - name*, attualmente utilizzata dal canale, per il motivo *mqrc (mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale). Questa coda di trasmissione deve essere accessibile per spostare i messaggi per il canale nella nuova coda di trasmissione.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il codice di errore per identificare e risolvere l'errore, quindi eseguire nuovamente il comando, se necessario.

Consultare [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqrc (mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

In alternativa, utilizzare la funzione CSQUTIL **SWITCH CHANNEL** con l'opzione **MOVEMSGS(NO)** per commutare la coda di trasmissione senza spostare i messaggi. Se questa opzione è selezionata, è responsabilità del programmatore di sistema risolvere tutti i messaggi per il canale sulla coda di trasmissione, *xmitq - name*, dopo che lo switch è stato completato.

CSQU192E

Lo stato di questo canale non è disponibile, motivo *mqrc (mqrc-text)*

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità non è stato in grado di individuare lo stato corrente del canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I per stabilire se una commutazione della coda di trasmissione è in sospeso o in corso.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la coda di trasmissione per il canale interessato non viene commutata se è stata richiesta.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il codice di errore per identificare e risolvere l'errore, quindi eseguire nuovamente il comando, se necessario.

Consultare [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU193E

La coda di trasmissione non può essere commutata perché il canale è attivo

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità non è stato in grado di avviare una commutazione della coda di trasmissione per il canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I poiché lo stato del canale era né **STOPPED** né **INACTIVE**.

Se il canale mittente del cluster mostra lo stato ARRESTATO, ma il messaggio CSQU193E è ancora in fase di notifica, il canale non può essere arrestato immediatamente. La riassegnazione del messaggio viene eseguita mentre viene effettuata una richiesta a STOP CHANNEL *nome - canale*.

Il canale continua a riassegnare i messaggi e si arresta una volta completato questo processo. Questo processo può richiedere del tempo se sulla coda è presente un numero elevato di messaggi assegnati a questo canale.

È necessario attendere un tempo sufficiente per assicurarsi che la riallocazione del messaggio sia completata, quindi commutare la coda di trasmissione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la coda di trasmissione per il canale interessato non viene commutata.

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare il canale, quindi riavviare il canale o eseguire nuovamente il comando per avviare lo switch della coda di trasmissione.

CSQU194E

La commutazione della coda di trasmissione non è riuscita, motivo *mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità non è stato in grado di cambiare la coda di trasmissione per il canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la coda di trasmissione per il canale interessato non viene commutata.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il codice di errore per identificare e risolvere l'errore, quindi eseguire nuovamente il comando, se necessario.

Consultare [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU195I

Commutazione della coda di trasmissione per questo canale

Gravità

0

Spiegazione

È stata avviata una commutazione della coda di trasmissione per il canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i messaggi successivi per stabilire se la commutazione della coda di trasmissione viene completata correttamente

CSQU196I

Spostamento dei messaggi per questo canale - *num-msgs* messaggi spostati

Gravità

0

Spiegazione

Uno switch della coda di trasmissione richiede che i messaggi per un canale vengano spostati dalla vecchia coda di trasmissione alla nuova coda di trasmissione. Questo messaggio viene emesso periodicamente durante una commutazione della coda di trasmissione per riportare l'avanzamento di questa operazione per il canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se questo messaggio viene emesso ripetutamente, potrebbe indicare che la vecchia coda di trasmissione non può essere svuotata dei messaggi per il canale, il che significa che il processo di commutazione non può essere completato. Le applicazioni continuano a inserire i messaggi nella coda di trasmissione precedente durante il processo di commutazione per preservare l'ordinamento.

Se il processo di commutazione non può essere completato, ciò potrebbe indicare che i messaggi vengono inseriti nella vecchia coda di trasmissione più velocemente di quanto possano essere spostati dal processo di commutazione oppure i messaggi non sottoposti a commit rimangono nella vecchia coda di trasmissione per il canale.

Utilizzare i messaggi della console emessi dal gestore code, ad esempio CSQM554I e i comandi come **DISPLAY QSTATUS**, per determinare il motivo per cui non è possibile completare l'operazione di commutazione.

CSQU197I

Spostamento dei messaggi completato - *num-msgs* messaggi spostati

Gravità

0

Spiegazione

Uno switch della coda di trasmissione richiede che i messaggi per un canale vengano spostati dalla vecchia coda di trasmissione alla nuova coda di trasmissione. Questo messaggio indica che il processo di spostamento dei messaggi per il canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I è stato completato. Il numero di messaggi che sono stati spostati nella nuova coda di trasmissione è identificato da *num-msg*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta.

CSQU198I

La coda di trasmissione è stata commutata correttamente

Gravità

0

Spiegazione

Uno switch della coda di trasmissione per il canale identificato nel precedente messaggio CSQU183I è stato completato correttamente.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta.

CSQU199E

La funzione richiede il livello di comando *required - cmdlevel*, il livello di comando del gestore code è *qmgr-cmdlevel*

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità non è stato in grado di eseguire la funzione richiesta, identificata dalla funzione *function*, perché non è supportata dal gestore code a cui è connessa. Per eseguire la funzione richiesta, il livello di comando del gestore code deve essere *required - cmdlevel* o superiore, ma il livello di comando del gestore code è *qmgr-cmdlevel*.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il programma di utilità sia connesso al gestore code richiesto. Se è corretto, il gestore code deve essere aggiornato prima di poter utilizzare la funzione richiesta.

CSQU200I

csect - name Dead - letter Queue Handler Utility - *date ora*

Spiegazione

Fa parte dell'intestazione del prospetto emesso dal programma di utilità.

CSQU201I

Elaborazione coda *q - name*

Spiegazione

Il gestore code di messaggi non instradabili ha analizzato la tabella delle regole senza rilevare alcun errore e sta per avviare l'elaborazione della coda identificata nel messaggio.

CSQU202I

Terminazione del gestore code di messaggi non instradabili. Azioni riuscite: *n1* tentativi, *n2* inoltri, *n3* elimina

Spiegazione

Il gestore code di messaggi non recapitabili sta terminando perché non ci sono più messaggi nella coda di messaggi non recapitabili, perché il gestore code è in fase di chiusura o perché il gestore code di messaggi non recapitabili ha rilevato un errore. Il messaggio indica quanti messaggi della coda dei messaggi non instradabili sono stati gestiti correttamente.

Azione di sistema

Il programma di utilità viene chiuso.

Risposta del programmatore di sistema

Se il programma di utilità è terminato a causa di un errore, esaminare il problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQU203I

n messaggi rimangono nella coda di messaggi non instradabili

Spiegazione

Il messaggio indica quanti messaggi sono rimasti nella coda di messaggi non recapitabili al termine del gestore code di messaggi non recapitabili.

CSQU210I

Il messaggio non dispone di un MQDLH valido

Spiegazione

Il gestore della coda di messaggi non instradabili ha richiamato un messaggio dalla coda di messaggi non instradabili, ma il messaggio non era preceduto da un'intestazione della coda di messaggi non instradabili (MQDLH) valida. Ciò di solito si verifica perché un'applicazione sta scrivendo direttamente nella coda di messaggi non recapitabili ma non sta antepponendo ai messaggi un MQDLH valido.

Azione di sistema

Il messaggio viene lasciato sulla coda di messaggi non instradabili e il gestore code di messaggi non instradabili continua a elaborare la coda di messaggi non instradabili.

Questo messaggio viene emesso solo una volta la prima volta che viene rilevato un messaggio di questo tipo.

Risposta del programmatore di sistema

Rimuovere tutti i messaggi non validi dalla coda di messaggi non recapitabili. Non scrivere messaggi nella coda di messaggi non recapitabili a meno che non siano preceduti da un MQDLH valido.

CSQU211I

Impossibile inserire il messaggio, riga *n* MQRC=*mqr*c (*mqr*c-text)

Spiegazione

Il gestore code di messaggi non instradati ha tentato di reindirizzare un messaggio a un'altra coda come richiesto, ma la chiamata MQPUT ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il conteggio dei tentativi per il messaggio viene incrementato; l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqr*c (*mqr*c - text fornisce MQRC in formato testuale). Il numero di riga *n* della tabella delle regole utilizzata per determinare l'azione per il messaggio aiuterà a identificare la coda in cui è stato inserito il messaggio.

CSQU212I

Impossibile interrogare la coda dei messaggi non recapitabili, MQCC=*mqq*c MQRC=*mqr*c (*mqr*c-text)

Spiegazione

Una chiamata MQINQ per la coda di messaggi non recapitabili non è stata eseguita correttamente.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU213I

Impossibile convertire il messaggio, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Una chiamata MQGET ha riscontrato un problema di conversione dati.

Azione di sistema

Il messaggio viene sottoposto a rollback e rimane nella coda. L'elaborazione dei messaggi rimanenti nella coda continua. Utilizzare un metodo alternativo per rimuovere questo messaggio dalla coda di messaggi non instradabili.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU220E

Impossibile connettersi al gestore code nome - gestore code, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Il gestore code di messaggi non instradabili non è stato in grado di collegarsi al gestore code richiesto.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU221E

Impossibile aprire il gestore code, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Una chiamata MQOPEN per il gestore code ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU222E

Impossibile interrogare il gestore code, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Una chiamata MQINQ per il gestore code non è riuscita.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU223E

Impossibile chiudere il gestore code, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Una chiamata MQCLOSE per il gestore code ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU224E

Impossibile sfogliare la coda di messaggi non instradabili *q - name*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Una chiamata MQOPEN per l'esplorazione della coda di messaggi non recapitabili ha avuto esito negativo. Ciò è generalmente dovuto a uno dei seguenti motivi:

- Un altro processo ha aperto la coda per l'accesso esclusivo.
- È stato specificato un nome coda non valido.
- Il nome alias per uno dei seguenti moduli è stato perso:
 - CSQBSRV
 - CSQAPEPL
 - CSQBCRMH
 - CSQBAPPL

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU225E

Impossibile chiudere la coda di messaggi non recapitabili, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Una chiamata MQCLOSE per la coda di messaggi non recapitabili ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU226E

Riga *n*: *parola chiave(valore)* non valida o non compresa nell'intervallo consentito

Spiegazione

Il valore fornito per la parola chiave specificata nella riga *n* della tabella delle regole non era compreso nell'intervallo di valori validi o non era valido.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la tabella delle regole e riavviare il gestore code di messaggi non instradabili.

CSQU227E

Impossibile ottenere il messaggio dalla coda di messaggi non recapitabili, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Una chiamata MQGET per la coda di messaggi non recapitabili ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU228E

Impossibile eseguire il commit o il backout dell'azione della coda di messaggi non instradabili, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Una chiamata MQCMIT o MQBACK per la coda di messaggi non recapitabili non è riuscita.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU229E

La tabella delle regole non è valida o è mancante

Spiegazione

La tabella delle regole non conteneva modelli di messaggio validi o non è stata fornita affatto.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la tabella delle regole come indicato nei messaggi precedenti e riavviare il gestore code di messaggi non instradabili.

CSQU230E

Impossibile ottenere la memoria

Spiegazione

Il gestore della coda di messaggi non recapitabili non è stato in grado di acquisire memoria.

Questo problema si porrebbe in genere come risultato di un problema più ampio. Ad esempio, se si verifica un problema persistente che causa la scrittura dei messaggi nella coda di messaggi non recapitabili e lo stesso problema (ad esempio, coda piena) impedisce al gestore code di messaggi non

recapitabili di eseguire l'azione richiesta con il messaggio, è necessario un numero sempre maggiore di memoria.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la memoria disponibile per il programma di utilità. Verificare se esiste un problema più ampio e se la coda di messaggi non instradabili contiene un numero elevato di messaggi.

CSQU231E

Riga n : il parametro *parola chiave* supera la lunghezza massima

Spiegazione

Il valore per il parametro specificato nella riga n della tabella delle regole è troppo lungo.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la tabella delle regole e riavviare il gestore code di messaggi non instradabili.

CSQU232E

Linea n : il parametro *parola chiave* è duplicato

Spiegazione

Sono stati forniti due o più parametri dello stesso tipo nella linea n della tabella delle regole.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la tabella delle regole e riavviare il gestore code di messaggi non instradabili.

CSQU233E

Riga n : errore di sintassi

Spiegazione

Errore di sintassi alla riga n della tabella delle regole.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la tabella delle regole e riavviare il gestore code di messaggi non instradabili.

CSQU234E

Impossibile rilasciare la memoria

Spiegazione

Il gestore della coda di messaggi non recapitabili non è riuscito a rilasciare la memoria.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQU235E

Riga n : valore *parola chiave* non valido o non compreso nell'intervallo consentito

Spiegazione

Il valore fornito per il parametro specificato nella riga *n* della tabella delle regole non era compreso nell'intervallo di valori validi o non era valido.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la tabella delle regole e riavviare il gestore code di messaggi non instradabili.

CSQU236E

n errori nella tabella delle regole

Spiegazione

Sono stati rilevati errori nella tabella delle regole.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la tabella delle regole come indicato nei messaggi precedenti e riavviare il gestore code di messaggi non instradabili.

CSQU237E

Riga *n*: combinazione di parole chiave non valida

Spiegazione

È presente una combinazione non valida di parametri nella riga *n* della tabella delle regole. Ad esempio: nessun ACTION specificato, ACTION (FWD) specificato senza FWDQ, HEADER specificato senza ACTION (FWD).

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la tabella delle regole e riavviare il gestore code di messaggi non instradabili.

CSQU249E

Impossibile disconnettersi dal gestore code, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Una chiamata MQDISC per il gestore code ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQU500I

csect - name Queue - sharing Group Utility - *data ora*

Spiegazione

Fa parte dell'intestazione del prospetto emesso dal programma di utilità.

CSQU501I

Funzione *function* richiesta

Spiegazione

Identifica la funzione di utilità richiesta.

CSQU502I

Gestore code=*nome* - *qmgr*

Spiegazione

Questo identifica il nome del gestore code per cui è richiesta la funzione.

CSQU503I

QSG=*qsg* - *name*, Db2 DSG=*dsg* - *name*, Db2 ssid =*db2* - *name*

Spiegazione

Identifica il gruppo di condivisione code, il gruppo di condivisione dati Db2 e i nomi dei sottosistemi Db2 per cui è richiesta la funzione.

CSQU504E

Impossibile caricare *nome* - *modulo*, motivo=*ssssrrr*

Spiegazione

Il programma di utilità non è stato in grado di caricare un modulo richiesto. *ssss* è il codice di completamento e *rrrr* è il codice motivo (entrambi in formato esadecimale) dal servizio LOAD z/OS .

Azione di sistema

Il programma di utilità viene chiuso.

Risposta del programmatore di sistema

Ricercare nella console i messaggi che indicano il motivo per cui il modulo non è stato caricato. Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sui codici dalla richiesta LOAD.

Verificare che il modulo si trovi nella libreria richiesta e che vi si faccia riferimento correttamente. Il programma di utilità tenta di caricare questo modulo dai data set della libreria nell'istruzione STEPLIB DD.

CSQU505E

Nessun parametro EXEC PARM

Spiegazione

Non sono stati specificati parametri per il programma di utilità nel campo EXEC PARM.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare i parametri richiesti ed eseguire nuovamente il lavoro.

CSQU506E

Parametro della funzione EXEC PARM non valido

Spiegazione

La funzione richiesta per il programma di utilità, come primo parametro nel campo EXEC PARM, non era valida.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il parametro e rieseguire il lavoro.

CSQU507E

Numero errato di parametri EXEC PARM per la funzione

Spiegazione

Il numero di parametri per il programma di utilità specificato nel campo EXEC PARM non era corretto per la funzione richiesta.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere i parametri ed eseguire nuovamente il lavoro.

CSQU508E

Parametro EXEC PARM non valido *n*

Spiegazione

Il parametro *n* per il programma di utilità specificato nel campo EXEC PARM non era valido per la funzione richiesta o è stato omissso ma richiesto dalla funzione richiesta.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il parametro e rieseguire il lavoro.

CSQU509E

Troppi parametri EXEC PARM

Spiegazione

Il numero di parametri per il programma di utilità specificato nel campo EXEC PARM era troppo elevato per la funzione richiesta.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere i parametri ed eseguire nuovamente il lavoro.

CSQU510I

Informazioni sull'errore SQL

Spiegazione

Si è verificato un errore SQL. Le informazioni di diagnostica sono riportate nel messaggio [CSQU511I](#).

Azione di sistema

Consultare il precedente messaggio di errore del programma di utilità.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare le informazioni nel messaggio CSQU511I per determinare il motivo dell'errore SQL.

CSQU511I

DSNT408I SQLCODE = -sql -code, spiegazione

Spiegazione

Questo messaggio fornisce ulteriori informazioni di diagnostica direttamente da Db2. È seguito da ulteriori messaggi CSQU511I, simili al seguente blocco di esempio:

```
CSQU511I  DSNT408I SQLCODE = -805, ERROR:  DBRM OR PACKAGE NAME DSNV11P1..CSQ5B9-
CSQU511I          00.1A47B13F08B31B99 NOT FOUND IN PLAN CSQ5B900. REASON 03
CSQU511I  DSNT418I SQLSTATE  = 51002 SQLSTATE RETURN CODE
```

```

CSQU511I  DSNT415I  SQLERRP  =  DSNXEPM  SQL  PROCEDURE  DETECTING  ERROR
CSQU511I  DSNT416I  SQLERRD  =  -251  0  0  -1  0  0  SQL  DIAGNOSTIC  INFORMATION
CSQU511I  DSNT416I  SQLERRD  =  X'FFFFFFF05'  X'00000000'  X'00000000'
CSQU511I  X'FFFFFFF'  X'00000000'  X'00000000'  SQL  DIAGNOSTIC
CSQU511I  INFORMATION

```

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare le informazioni diagnostiche per determinare la causa dell'errore SQL e correggere il problema.

CSQU512E

Programma di utilità terminato, tabelle Db2 in uso

Spiegazione

Il programma di utilità del gruppo di condivisione code non può essere eseguito perché le tabelle Db2 che utilizza sono riservate da un altro lavoro. Il motivo più probabile è che un'altra istanza del programma di utilità sia in esecuzione o che un gestore code nel gruppo di condivisione code sia in fase di avvio.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire nuovamente il lavoro in un secondo momento.

CSQU513E

Programma di utilità terminato, non autorizzato da APF

Spiegazione

Il programma di utilità del gruppo di condivisione code non è autorizzato APF.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che le serie di dati della libreria nell'istruzione STEPLIB DD siano conformi alle regole per l'autorizzazione APF ed eseguire nuovamente il lavoro.

CSQU514E

Funzione RRSAF *nome* - *chiamata* non riuscita, RC=*rc*

Spiegazione

La funzione RRS specificata da *nome* - *chiamata* ha restituito un codice motivo non previsto specificato da *rc*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare le sezioni *Db2 messages* e *Db2 codes* nella documentazione del prodotto Db2 per z/OS per una spiegazione del codice di errore RRSAF.

Eseguire l'azione correttiva, se necessario, e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU515E

Impossibile accedere alle tabelle Db2 , RC=*rc* reason=*reason*

Spiegazione

La chiamata al modulo CSQ5ARO2 non è riuscita con un codice di ritorno specificato da *rc* e un codice motivo specificato da *motivo*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare di nuovo il lavoro. Se il problema persiste, annotare i codici di errore nel messaggio e contattare il centro di supporto IBM .

CSQU517I

Gruppo XCF *xcf* - *name* già definito

Spiegazione

Messaggio informativo che indica che il nome del gruppo XCF specificato da *xcf* - *name* già esiste.

CSQU518E

XCF IXCQUERY errore membro, RC=*rc* motivo=*motivo*

Spiegazione

Un codice di ritorno non previsto specificato da *rc* con codice motivo specificato da *motivo* è stato restituito da una richiesta IXCQUERY.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS MVS Sysplex Services Reference* per una spiegazione dei codici motivo e di ritorno IXCQUERY.

Eseguire l'azione correttiva, se necessario, e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU520I

Informazioni di riepilogo per il gruppo XCF *nome* - *xcf*

Spiegazione

Messaggio informativo che indica che seguono i dati di riepilogo per il gruppo XCF specificato da *nome* - *xcf*.

CSQU521I

Il gruppo contiene *n* componenti:

Spiegazione

Messaggio informativo che indica che il gruppo specificato dal messaggio CSQU517I contiene *n* membri.

CSQU522I

Membro =*xcf* - *name*, stato=*sss*, system=*nome* - *sistema*

Spiegazione

Messaggio informativo che indica che il membro del gruppo XCF specificato da *xcf* - *name* ha lo stato *sss* e l'ultima esecuzione sul sistema *sys* - *name*.

CSQU523I

Dati utente=*xxx*

Spiegazione

Messaggio informativo contenente i 32 byte di dati utente XCF per accompagnare il messaggio informativo CSQU522I.

CSQU524I

QMGR numero=nn

Spiegazione

Messaggio informativo contenente il numero di QMGR in QSG per accompagnare il messaggio informativo CSQU522I. Il numero QMGR viene memorizzato nelle tabelle Db2, nel membro del gruppo XCF e nelle connessioni alle strutture CF. Viene generato quando un QMGR viene aggiunto a QSG utilizzando CSQ5PQSG.

CSQU525E

Db2 *db2-name* non fa parte del gruppo di condivisione dati *dsg - name*

Spiegazione

Si è verificato un'incongruenza tra il nome del gruppo di condivisione dati e ssid Db2 fornito nel campo EXEC PARM. Db2 ssid specificato da *db2-name* non è un membro del gruppo di condivisione dati Db2 specificato da *dsg - name*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che l'ssid Db2 specificato sia membro del gruppo di condivisione dati Db2 specificato.

CSQU526I

Connesso a Db2 *db2-name*

Spiegazione

Il programma di utilità si è collegato correttamente al sottosistema Db2 *db2-name*.

CSQU527E

Nessun Db2 idoneo attualmente attivo

Spiegazione

Se è stato specificato un ssid Db2 nel campo EXEC PARM, ciò indica che il sottosistema Db2 non è attualmente attivo sul sistema z/OS su cui è stato eseguito il lavoro del programma di utilità.

Se è stato specificato un nome gruppo di condivisione dati Db2 nel campo EXEC PARM, nessun sottosistema Db2 idoneo era attivo sul sistema z/OS su cui è stato eseguito il lavoro del programma di utilità.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Se è stato specificato un ssid Db2 nel campo EXEC PARM, assicurarsi che sia attivo sul sistema z/OS su cui verrà eseguito il lavoro del programma di utilità.

Se è stato specificato un nome gruppo di condivisione dati Db2 nel campo EXEC PARM, assicurarsi che almeno un sistema Db2 idoneo sia attivo sul sistema z/OS su cui verrà eseguito il lavoro del programma di utilità.

CSQU528I

Disconnesso da Db2 *db2-name*

Spiegazione

Il programma di utilità si è disconnesso correttamente dal sottosistema Db2 *db2-name*.

CSQU529E

Impossibile rimuovere la voce *qsg - name* QSG, *n* membri sono ancora definiti

Spiegazione

Una richiesta di rimozione del nome del gruppo di condivisione code in *qsg - name* non è riuscita perché *n* membri sono ancora definiti.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Tutti i membri del gruppo di condivisione code devono essere rimossi da esso prima che il gruppo di condivisione code stesso possa essere eliminato. Utilizzare il precedente messaggio CSQU522I per identificare quali membri del gruppo di condivisione code sono ancora definiti nel gruppo di condivisione code.

Nota: I membri in stato ATTIVO o NON RIUSCITO non possono essere rimossi da un gruppo di condivisione code.

CSQU530E

La voce *qmgr - name* QMGR non può essere eliminata da QSG *qsg - name*, lo stato è sss

Spiegazione

Il gestore code denominato da *qmgr - name* non può essere rimosso dal gruppo di condivisione code denominato da *qsg - name* perché si trova in uno stato membro XCF non corretto come specificato da sss.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Per rimuovere un gestore code dal gruppo di condivisione code, deve avere lo stato membro XCF CREATED o QUIESCED.

Se lo stato del membro XCF è ATTIVO, arrestare il gestore code con un comando STOP QMGR e inoltrare nuovamente il lavoro.

Se lo stato del membro XCF è FAILED, avviare il gestore code e arrestarlo normalmente utilizzando il comando STOP QMGR e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU531E

Impossibile rimuovere la voce *qsg - name* di QSG, non trovata nella tabella Db2 *nome - tabella*

Spiegazione

Un tentativo di rimuovere il gruppo di condivisione code *qsg - name* non è riuscito perché non è stata trovata alcuna voce nella tabella Db2 *nome - tabella*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il gruppo di condivisione code *qsg - name* sia stato originariamente definito nella tabella *nome tabella*.

Verificare che il lavoro del programma di utilità sia connesso al corretto gruppo di condivisione dati Db2 . Se necessario, inoltrare di nuovo il lavoro.

CSQU532E

La voce *qsg - name* di QSG non può essere eliminata, per essa esistono ancora Db2 voci

Spiegazione

Un tentativo di rimuovere il gruppo di condivisione code *qsg - name* ha restituito un errore di vincolo Db2 perché le voci del gestore code esistono ancora nel CSQ CSQ.ADMIN_B_QMGR .

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la CSQ CSQ.ADMIN_B_QMGR per determinare quali gestori code sono ancora definiti nel gruppo di condivisione code *qsg - name*.

Utilizzare la funzione REMOVE QMGR del programma di utilità CSQ5PQSG per rimuovere le voci e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU533E

Errore SQL. Db2 table=*nome - tabella*, code=*sqlcode*, state=*sss*, data=*sqlerrcd*

Spiegazione

Db2 ha restituito un errore SQL non previsto. Un'operazione sulla tabella denominata da *nome - tabella* ha restituito un SQLCODE specificato da *sqlcode* con STATE specificato da *sss* e valori SQLERRCD specificati da *sqlerrcd*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *Db2 per z/OS Messages and Codes* per una spiegazione dei codici SQL.

Inoltrare nuovamente il lavoro, se necessario.

CSQU534E

Errore dei servizi SQL, Db2 table=*nome - tabella* RC=*rc*

Spiegazione

Si è verificato un errore SQL durante un'operazione sulla tabella specificata da *nome tabella*, come riportato nel precedente messaggio CSQU533E. Un codice di ritorno *rc* è stato restituito dalla routine di servizio interna.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere messaggio CSQU533E.

CSQU535I

Voce QSG *qsg - name* rimossa correttamente dalla Db2 tabella *nome - tabella*

Spiegazione

Messaggio informativo che indica che il gruppo di condivisione code denominato da *qsg - name* è stato rimosso correttamente.

CSQU536E

Impossibile aggiungere la voce *qsg - name* QSG, la voce esiste già nella tabella Db2 *nome - tabella*

Spiegazione

Un tentativo di aggiunta del gruppo di condivisione code *qsg - name* non è riuscito perché esiste già una voce nella tabella Db2 *nome - tabella*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

CSQU537I

csect - name QSG *qsg - name* aggiunta correttamente alla Db2 tabella *nome - tabella*

Spiegazione

La richiesta di aggiunta del gruppo di condivisione code *qsg - name* alla Db2 tabella *nome tabella* è stata completata correttamente.

CSQU538E

Record membro trovato per QMGR *qmgr - name* gruppo XCF *xcf - name*

Spiegazione

Messaggio informativo che indica che un record del membro per il gestore code denominato in *qmgr - name* esiste già nel gruppo XCF denominato da *xcf - name*.

CSQU539E

Nessuna voce QMGR *qmgr - name* trovata in QSG *qsg - name*

Spiegazione

Un tentativo di eliminare il gestore code denominato da *qmgr - name* dal gruppo di condivisione code denominato da *qsg - name* non è riuscito perché non è stata trovata alcuna voce nelle tabelle Db2 .

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

CSQU540E

Impossibile rimuovere QMGR *qmgr - name* - non terminato normalmente o necessario per il ripristino

Spiegazione

Il gestore code indicato da *qmgr - name* non può essere rimosso dal gruppo di condivisione code perché è attualmente attivo o perché è stato terminato in modo anomalo durante l'ultima esecuzione o perché è necessario per scopi di backup e ripristino.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code è attivo, arrestare il gestore code con un comando STOP QMGR e inoltrare nuovamente il lavoro.

Se il gestore code è stato terminato in modo anomalo durante l'ultima esecuzione, avviare il gestore code e arrestarlo normalmente utilizzando il comando STOP QMGR e inoltrare nuovamente il lavoro.

Se nessuno di questi casi si applica o se non è ancora possibile rimuoverlo, deve essere necessario per scopi di backup e ripristino. Consultare Gestione dei gruppi di condivisione code per informazioni sulla rimozione di un gestore code da un gruppo di condivisione code.

CSQU541E

Errore di manipolazione array QSG, RC=rc

Spiegazione

Si è verificato un errore interno durante la manipolazione dei dati della schiera del gruppo di condivisione code.

Una routine interna ha restituito un codice di completamento specificato da *rc*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare di nuovo il lavoro. Se il problema persiste, annotare i codici di errore nel messaggio e contattare il centro di supporto IBM .

CSQU542E

Aggiornamento non riuscito per QSG *qsg - name*, RC=rc

Spiegazione

Un tentativo di aggiornamento della riga Db2 per il gruppo di condivisione code denominato da *qsg - name* non è riuscito con codice di ritorno *rc*.

rc mostra il tipo di errore:

00F5000C

La riga del gruppo di condivisione della coda non esiste più

00F50010

Errore interno

00F50018

Errore vincolo referenziale

00F50028

Errore interno

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare di nuovo il lavoro. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

CSQU543E

Eliminazione non riuscita per QMGR *nome - qm*, RC=*rc*

Spiegazione

Il tentativo di eliminare il gestore code *nome_qmgr* non è riuscito con codice di ritorno *rc*.

rc mostra il tipo di errore: 00F5000C, la riga del gestore code non esiste più.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Ciò potrebbe indicare che la richiesta è stata effettuata rispetto al gruppo di condivisione dati Db2 errato o che un precedente tentativo è terminato prematuramente. Per il primo, il programma di utilità deve essere eseguito rispetto al gruppo di condivisione dati Db2 corretto. Per quest' ultima, non è necessario intraprendere ulteriori azioni.

CSQU544E

La richiesta IXCDELET per QMGR *qmgr - name* non è riuscita, RC=*rc* reason=*reason*

Spiegazione

Durante un tentativo di eliminazione del gestore code *qmgr - name*, una richiesta IXCDELET ha restituito un codice di ritorno IXC *rc* e un codice motivo *reason*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS MVS Sysplex Services Reference* per una spiegazione dei codici di ritorno e motivo IXCDELET.

Eseguire l'azione correttiva, se necessario, e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU545E

Richiesta IXCCREAT per QMGR *qmgr - name* non riuscita, RC=*rc* reason=*reason*

Spiegazione

Durante un tentativo di aggiungere il gestore code *qmgr - name*, una richiesta IXCCREAT ha restituito un codice di ritorno IXC *rc* e un codice motivo *reason*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS MVS Sysplex Services Reference* per una spiegazione dei codici di ritorno e motivo IXCCREAT.

Eseguire l'azione correttiva, se necessario, e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU546E

Impossibile aggiungere la voce QMGR *qmgr - name*, già esiste nella tabella Db2 *nome - tabella*

Spiegazione

Il tentativo di aggiunta di una voce per il gestore code *qmgr - name* alla tabella Db2 *nome - tabella* non è riuscito perché esiste già una riga per il gestore code.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la tabella Db2 specificata da *nome - tabella* e determinare se la voce per il gestore code specificato da *qmgr - name* è per il gruppo di condivisione code corretto. In tal caso, non è richiesta alcuna ulteriore azione.

CSQU547E

Impossibile aggiungere la voce QMGR *qmgr - name*, nessuna voce QSG *qsg - name* esiste nella Db2 tabella *nome - tabella*

Spiegazione

Il tentativo di aggiunta del gestore code *qmgr - name* non ha avuto esito positivo perché non è presente alcuna voce del gruppo di condivisione code per il gruppo di condivisione code *qsg* nella tabella Db2 *nome - tabella*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere un gestore code a un gruppo di condivisione code Db2 CSQ.ADMIN_B_QSG deve contenere un record del gruppo di condivisione code per il gruppo di condivisione code denominato da *qsg - name*.

Esaminare le tabelle Db2 e, se necessario, eseguire la funzione ADD QSG del programma di utilità CSQ5PQSG prima di inoltrare nuovamente questo lavoro.

CSQU548E

QMGR *qmgr - name* non può essere aggiunto a QSG *qsg - name*, nessun numero QMGR non assegnato

Spiegazione

Il tentativo di aggiungere il gestore code *qmgr - name* al gruppo di condivisione code *qsg - name* non è riuscito perché tutti i numeri del gestore code sono in uso.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

È possibile definire un massimo di 32 gestori code per un gruppo di condivisione code alla volta. Se il gruppo di condivisione code denominato da *qsg - name* contiene già 32 gestori code, l'unica azione da intraprendere è creare un nuovo gruppo di condivisione code o rimuovere un gestore code esistente.

CSQU549I

La voce *qmgr - name* QMGR è stata aggiunta correttamente a QSG *qsg*

Spiegazione

La richiesta di aggiungere il gestore code *nome - qmg* al gruppo di condivisione code *nome - qsg* è stata completata correttamente.

CSQU550I

Voce QMGR *qmgr - name* rimossa correttamente da QSG *qsg - name*

Spiegazione

La richiesta di rimozione del gestore code *qmgr - name* dal gruppo di condivisione code *qsg - name* è stata completata correttamente.

CSQU551I

Voce *qsg - name* QSG aggiunta correttamente

Spiegazione

La richiesta di aggiunta del gruppo di condivisione code *qsg - name* è stata completata correttamente.

CSQU552I

La voce *qsg - name* di QSG è stata rimossa correttamente

Spiegazione

La richiesta di rimozione del gruppo di condivisione code *qsg - name* è stata completata correttamente.

CSQU553E

QMGR *qmgr - name* esiste nella Db2 tabella *nome - tabella* come membro di un QSG differente

Spiegazione

Un tentativo di aggiungere il gestore code specificato da *qmgr - name* in un gruppo di condivisione code non è riuscito perché la tabella Db2 specificata da *nome - tabella* indica che il gestore code è già membro di un gruppo di condivisione code differente.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Un gestore code può essere membro di un solo gruppo di condivisione code alla volta. Esaminare la CSQ CSQ.ADMIN_B_QMGR per determinare di quale gruppo di condivisione code è già membro il gestore code.

Rimuovere il gestore code dal gruppo di condivisione code in cui si trova e inoltrare nuovamente il lavoro oppure non eseguire ulteriori azioni.

CSQU554E

La voce QMGR *qmgr - name* non può essere rimossa da QSG *qsg - name*, necessaria per il backup della struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Il gestore code denominato da *qmgr - name* non può essere rimosso dal gruppo di condivisione code denominato da *qsg - name* perché contiene informazioni sui backup per la struttura *nome - struttura*. Il valore visualizzato per *struc - name* è il nome di 12 caratteri come utilizzato da IBM MQ non il nome esterno utilizzato da z/OS che include il nome del gruppo di condivisione code.

Se il gestore code è necessario per più di una struttura, questo messaggio verrà emesso per ciascuno di essi.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzando un altro gestore code nel gruppo di condivisione code, eseguire un backup della struttura. Assicurarsi che il valore di tempo EXCLINT utilizzato nel comando BACKUP CFSTRUCT sia inferiore al tempo trascorso dall'ultimo arresto del gestore code che si sta tentando di eliminare. Quindi, inoltrare nuovamente il lavoro.

Quando si rimuove l'ultimo gestore code in un gruppo di condivisione code, è necessario utilizzare l'opzione FORCE anziché REMOVE. Ciò rimuove il gestore code dal gruppo di condivisione code, mentre non esegue i controlli di congruenza dei log del gestore code richiesti per il recupero. Eseguire questa azione solo se si sta per eliminare il gruppo di condivisione code; fare riferimento a [Rimozione di un gestore code da un gruppo di condivisione code](#) per ulteriori informazioni sulla gestione dei gruppi di condivisione code.

CSQU555E

Il livello QMGR *qmgr - name release* non è compatibile con QSG *qsg - name* nella tabella Db2 *nome - tabella*

Spiegazione

Un tentativo di aggiungere il gestore code specificato da *qmgr - name* in un gruppo di condivisione code non è riuscito perché la tabella Db2 specificata da *nome - tabella* indica che un altro gestore code nel gruppo di condivisione code è a un livello di rilascio incompatibile.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Solo i gestori code con livelli di rilascio compatibili possono essere membri dello stesso gruppo di condivisione code. Per informazioni sulla migrazione e la compatibilità tra le release, consultare [Migrazione](#).

CSQU556I

QSG *qsg - name* può contenere caratteri non previsti

Spiegazione

Il gruppo di condivisione code *qsg - name* in fase di aggiunta specifica un nome del gruppo di condivisione code che contiene il carattere '@' o è più breve di quattro caratteri e quindi ha i caratteri '@' accodati al nome breve per rendere il nome di quattro caratteri di lunghezza.

Azione di sistema

L'elaborazione per aggiungere il gruppo di condivisione code continua. Il programma di utilità verrà completato con il codice di ritorno 4.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il nome del gruppo di condivisione code specificato da *qsg - name* sia il nome previsto da utilizzare per il gruppo di condivisione code. In caso contrario, utilizzare il programma di utilità per rimuovere il gruppo di condivisione code, correggere il nome del gruppo di condivisione code e inoltrare di nuovo la richiesta per aggiungere il gruppo di condivisione code.

Il carattere '@', sebbene consentito in *qsg - name*, non è consigliabile poiché non è supportato come carattere in un nome oggetto WebSphere MQ. Qualsiasi definizione come le definizioni alias del gestore code o altri oggetti che devono fare riferimento a *qsg - name*, non sarà in grado di fare riferimento a *qsg - name*. Se possibile, evitare di utilizzare questi caratteri.

CSQU557E

I nomi QMGR e QSG devono essere diversi

Spiegazione

Il tentativo di aggiungere un gestore code a un gruppo di condivisione code non è riuscito perché i gestori code non possono avere lo stesso nome del gruppo di condivisione code a cui appartengono.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

CSQU558E

La voce *qmgr - name* QMGR non può essere rimossa da QSG *qsg - name*, SMDS per struttura *struc - name* non è vuoto

Spiegazione

Il gestore code denominato da *qmgr - name* non può essere rimosso dal gruppo di condivisione code denominato da *qsg - name* perché possiede un dataset di messaggi condivisi per la struttura *struc - name* che non è contrassegnato come vuoto, quindi potrebbe ancora contenere i dati del messaggio correnti. Il valore visualizzato per *nome - struttura* è il nome di 12 caratteri utilizzato da WebSphere MQ, non il nome esterno utilizzato da z/OS che include il nome del gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code non può essere rimosso fino a quando il dataset di messaggi condivisi di proprietà non è stato contrassegnato come vuoto, indicando che è stato chiuso normalmente dal gestore code proprietario in un momento in cui non contiene dati di messaggi. Tutti i messaggi condivisi con dati del messaggio nel dataset devono essere stati letti o contrassegnati come eliminati per primi e il gestore code proprietario deve essere connesso alla struttura per rimuovere i messaggi eliminati e liberare lo spazio del dataset.

Lo stato corrente di ciascun dataset di messaggi condivisi per la struttura può essere visualizzato utilizzando il comando **DISPLAY CFSTATUS(*struc-name*) TYPE(SMDS)**.

CSQU560I

Il nome completo della struttura di gestione è *admin - strname*

Spiegazione

Mostra il nome esterno completo della struttura di amministrazione utilizzato da z/OS, che include il nome del gruppo di condivisione code.

CSQU561E

Impossibile ottenere gli attributi per la struttura di gestione, IXLMG RC=*rc* codice motivo =*motivo*

Spiegazione

Un tentativo di aggiungere un gestore code a un gruppo di condivisione code non è riuscito; non è stato possibile controllare gli attributi della struttura di gestione perché si è verificato un errore del servizio XES IXLMG. Il nome completo della struttura di gestione viene fornito nel seguente messaggio CSQ570I.

Azione di sistema

Il programma di utilità viene terminato. Il gestore code non viene aggiunto al gruppo di condivisione code.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i codici di ritorno e di errore del servizio IXLMG (entrambi mostrati in formato esadecimale), descritti nel manuale *z/OS MVS Programming: Services Reference*. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di assistenza IBM.

CSQU562E

Attributi della struttura di gestione temporaneamente non disponibili

Spiegazione

Un tentativo di aggiungere un gestore code a un gruppo di condivisione code non è riuscito; non è stato possibile controllare gli attributi della struttura di gestione poiché non erano attualmente

disponibili. Il nome completo della struttura di gestione viene fornito nel seguente messaggio CSQ570I .

Azione di sistema

Il programma di utilità viene terminato. Il gestore code non viene aggiunto al gruppo di condivisione code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire nuovamente il lavoro in un secondo momento.

CSQU563I

La struttura admin è definita in CF *cf - name*, dimensione assegnata *mm* KB, numero massimo di voci *nn*

Spiegazione

Mostra gli attributi correnti della struttura di gestione per il gruppo di condivisione code. È definito nella CF (coupling facility) denominata *cf - name*.

CSQU564E

I gestori code non possono essere aggiunti a QSG *qsg - name*, struttura di gestione troppo piccola

Spiegazione

Un tentativo di aggiungere un gestore code a un gruppo di condivisione code non è riuscito; l'allocazione della struttura di gestione corrente è troppo piccola per un gruppo di condivisione code con il numero richiesto di gestori code. Il nome completo della struttura di gestione viene fornito nel seguente messaggio CSQ570I .

Azione di sistema

Il programma di utilità viene terminato. Il gestore code non viene aggiunto al gruppo di condivisione code.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Specifica delle opzioni di offload per i messaggi condivisi](#) per informazioni sulle dimensioni della struttura CFS da utilizzare con i gruppi di condivisione code.

L'allocazione della struttura di amministrazione deve essere aumentata prima di poter aggiungere un nuovo gestore code al gruppo di condivisione code. Ciò può comportare una o più delle seguenti operazioni:

- Aggiornare la definizione della struttura di gestione utilizzando il programma di utilità IXLMIAPU.
- Aggiornare la politica CFRM attualmente attiva.
- Modificare in modo dinamico l'assegnazione corrente della struttura di amministrazione utilizzando il comando z/OS SETXCF START, ALTER.

Eseguire nuovamente il lavoro quando l'allocazione della struttura di gestione è stata aumentata.

CSQU565E

Impossibile ottenere gli attributi per la struttura di gestione, CF in stato non riuscito

Spiegazione

Un tentativo di aggiungere un gestore code a un gruppo di condivisione code non è riuscito; non è stato possibile controllare gli attributi della struttura di gestione perché si trova in uno stato di errore. Il nome completo della struttura di gestione viene fornito nel seguente messaggio CSQ570I .

Azione di sistema

Il programma di utilità viene terminato. Il gestore code non viene aggiunto al gruppo di condivisione code.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando z/OS DISPLAY XCF, STRUCTURE per visualizzare lo stato di tutte le strutture nella politica CFRM attualmente attiva.

Se la struttura di amministrazione non è riuscita, l'avvio di un gestore code nel gruppo di condivisione code causerà l'allocazione della struttura in base alla politica CFRM corrente.

CSQU566I

Impossibile ottenere gli attributi per la struttura di gestione, CF non trovata o non assegnata

Spiegazione

Durante il tentativo di aggiungere un gestore code a un gruppo di condivisione code, non è stato possibile controllare gli attributi della struttura di amministrazione perché non è stata ancora definita per la politica CFRM o non è attualmente assegnata in una CF (Coupling Facility). Il nome completo della struttura di gestione viene fornito nel seguente messaggio CSQ570I. Se la struttura non è assegnata, la struttura verrà assegnata all'avvio del primo gestore code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando z/OS DISPLAY XCF, STRUCTURE, STRNAME= < CFSTRNAME> per visualizzare lo stato (inclusa la dimensione) di tutte le strutture nella politica CFRM attualmente attiva.

Assicurarsi che esista una definizione di struttura nella politica CFRM. Sarà necessario prima di poter avviare il gestore code.

CSQU567E

QMGR *nome-qmgr* non aggiunto alla tabella Db2 a causa di una mancata corrispondenza di numeri.

Spiegazione

Non è stato possibile aggiungere QMGR *qmgr* - *nome* alle tabelle Db2 a causa di una mancata corrispondenza nei numeri QMGR come indicato dal messaggio CSQU568E emesso in precedenza.

Azione di sistema

Il programma di utilità viene chiuso.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere i QMGR nell'ordine corrispondente ai relativi valori di numero QMGR nel gruppo XCF, come può essere visualizzato dal messaggio CSQU524I quando si esegue il programma di utilità del gruppo di condivisione code CSQ5PQSG con il parametro "VERIFY QSG".

Se il problema è collegato ad una connessione non riuscita persistente alla struttura CSQ_ADMIN, è possibile risolvere il problema eliminando la struttura CF utilizzando il comando SETXCF FORCE.

CSQU568E

Mancata corrispondenza del numero QMGR per QMGR *qmgr* - *nome* in QSG *qsg* - *nome*: Db2 value=*nn*, valore membro XCF=*nn*, valore connessione CSQ_ADMIN =*nn*

Spiegazione

Il numero QMGR viene memorizzato nelle tabelle Db2, nel membro del gruppo XCF e nelle connessioni alle strutture CF. Il numero QMGR viene creato quando un QMGR viene aggiunto a un QSG utilizzando il programma di utilità del gruppo di condivisione code (CSQ5PQSG).

Questo messaggio indica che esiste una mancata corrispondenza nei valori memorizzati per QMGR *qmgr* - *nome* in QSG *qsg* - *nome* che impedirà l'avvio di QMGR.

Azione di sistema

Il programma di utilità termina dopo che tutti i membri nel gruppo XCF sono stati elaborati.

Risposta del programmatore di sistema

Se il valore del numero QMGR è -1, la voce non esiste. Utilizzare il programma di utilità CSQ5PQSG con il parametro "ADD QMGR" per aggiungere la voce mancante.

Se il valore del numero QMGR è 0, il valore non è stato inizializzato (solo per il membro del gruppo XCF e per i valori di connessione CSQ_ADMIN). Avviare QMGR per inizializzare il valore.

Se il valore del numero QMGR è maggiore di 0, raccogliere gli elementi elencati nella guida per la determinazione dei problemi della CF (Coupling Facility) e contattare il centro di supporto IBM .

CSQU569E

Rilevata connessione CSQ_ADMIN non prevista per QMGR *qmgr - name*

Spiegazione

Per ogni QMGR in QSG deve essere presente una sola connessione alla struttura CSQ_ADMIN. Questo messaggio viene emesso per ogni connessione aggiuntiva trovata.

Azione di sistema

Il programma di utilità termina dopo che tutti i membri nel gruppo XCF sono stati elaborati.

Risposta del programmatore di sistema

Questa situazione non dovrebbe verificarsi. Le connessioni possono essere visualizzate utilizzando il comando di visualizzazione XCF per la struttura CSQ_ADMIN.

Raccogliere gli elementi elencati nella guida per la determinazione dei problemi di Coupling Facility e contattare il centro di supporto IBM .

CSQU570I

QSG *qsg - name* verificato correttamente

Spiegazione

La richiesta di verificare le informazioni per il gruppo di condivisione code *qsg - name* è stata completata correttamente. Tutte le informazioni sono coerenti.

CSQU571E

Impossibile verificare la voce *qsg - name* di QSG, non trovata nella Db2 tabella *nome - tabella*

Spiegazione

Un tentativo di verificare il gruppo di condivisione code *qsg - name* non è riuscito perché non è stata trovata alcuna voce nella tabella Db2 *nome - tabella*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il gruppo di condivisione code *qsg - name* sia stato originariamente definito nella tabella *nome tabella*. Verificare che il lavoro del programma di utilità sia connesso al corretto gruppo di condivisione dati Db2 .

Se necessario, inoltrare di nuovo il lavoro.

CSQU572E

Associazione di utilizzo *nome - associazione* e Db2 tabella *nome - tabella* incongruenti

Spiegazione

Durante la verifica di un gruppo di condivisione code, è stata rilevata un'incongruenza tra le informazioni nella mappa di utilizzo *map=name* e la tabella Db2 *nome - tabella*. I seguenti messaggi forniscono ulteriori dettagli sull'incongruenza.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il lavoro del programma di utilità sia connesso al corretto gruppo di condivisione dati Db2 . Se necessario, inoltrare di nuovo il lavoro.

Per assistenza, contattare il centro di supporto IBM .

CSQU573E

QMGR *nome_qmg* nella voce tabella *numero* - voce non impostata nella mappa di utilizzo

Spiegazione

Durante la verifica di un gruppo di condivisione code, è stata rilevata un'incongruenza tra le informazioni in una mappa di utilizzo e la corrispondente tabella Db2 . L'incoerenza è descritta nel messaggio; il messaggio precedente CSQU572E identifica la mappa di utilizzo e la tabella.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQU572E.

CSQU574E

QMGR *qmgr* - *name* nella mappa di utilizzo non ha alcuna voce nella tabella

Spiegazione

Durante la verifica di un gruppo di condivisione code, è stata rilevata un'incongruenza tra le informazioni in una mappa di utilizzo e la corrispondente tabella Db2 . L'incoerenza è descritta nel messaggio; il messaggio precedente CSQU572E identifica la mappa di utilizzo e la tabella.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQU572E.

CSQU575E

Struttura *nome* - *struttura* nella voce tabella *numero* - voce non impostata nella mappa di utilizzo

Spiegazione

Durante la verifica di un gruppo di condivisione code, è stata rilevata un'incongruenza tra le informazioni in una mappa di utilizzo e la corrispondente tabella Db2 . L'incoerenza è descritta nel messaggio; il messaggio precedente CSQU572E identifica la mappa di utilizzo e la tabella. Il valore visualizzato per *nome* - *struttura* è il nome di 12 caratteri utilizzato da WebSphere MQ, non il nome esterno utilizzato da z/OS che include il nome del gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQU572E.

CSQU576E

La struttura *nome* - *struttura* nella mappa di utilizzo non contiene alcuna voce nella tabella

Spiegazione

Durante la verifica di un gruppo di condivisione code, è stata rilevata un'incongruenza tra le informazioni in una mappa di utilizzo e la corrispondente tabella Db2 . L'incoerenza è descritta nel messaggio; il messaggio precedente CSQU572E identifica la mappa di utilizzo e la tabella. (Il valore visualizzato per *struc* - *name* è il nome di 12 caratteri come utilizzato da IBM MQ, non il nome esterno utilizzato da z/OS che include il nome del gruppo di condivisione code.)

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQU572E.

CSQU577E

Coda *q - name* nella voce tabella *numero - voce* non impostata nella mappa di utilizzo per la struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Durante la verifica di un gruppo di condivisione code, è stata rilevata un'incongruenza tra le informazioni in una mappa di utilizzo e la corrispondente tabella Db2 . L'incoerenza è descritta nel messaggio; il messaggio precedente CSQU572E identifica la mappa di utilizzo e la tabella. (Il valore visualizzato per *struc - name* è il nome di 12 caratteri come utilizzato da IBM MQ, non il nome esterno utilizzato da z/OS che include il nome del gruppo di condivisione code.)

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQU572E.

CSQU578E

La coda *q - name* nella mappa di uso per la struttura *nome - struttura* non ha alcuna voce nella tabella

Spiegazione

Durante la verifica di un gruppo di condivisione code, è stata rilevata un'incongruenza tra le informazioni in una mappa di utilizzo e la corrispondente tabella Db2 . L'incoerenza è descritta nel messaggio; il messaggio precedente CSQU572E identifica la mappa di utilizzo e la tabella. (Il valore visualizzato per *struc - name* è il nome di 12 caratteri come utilizzato da IBM MQ, non il nome esterno utilizzato da z/OS che include il nome del gruppo di condivisione code.)

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQU572E.

CSQU580I

DSG *dsg - name* è pronto per la migrazione

Spiegazione

La richiesta di migrare il gruppo di condivisione dati *dsg - name* per utilizzare le nuove tabelle Db2 ha verificato correttamente che il gruppo di condivisione dati è pronto per la migrazione.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire la migrazione. È necessario eseguire questa operazione come passo condizionale nello stesso lavoro della richiesta di migrazione del programma di utilità, come mostrato nei lavori di esempio CSQ4570T e CSQ4571T nella libreria SCSQPROC.

CSQU581E

DSG *dsg - name* ha livelli QMGR incompatibili in QSG *qsg - name*

Spiegazione

Il gruppo di condivisione dati *dsg - name* non può essere migrato per utilizzare nuove tabelle Db2 perché i livelli dei gestori code nel gruppo di condivisione code *qsg - name*, che utilizza il gruppo di condivisione dati, non sono compatibili.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Per eseguire la migrazione, tutti i gestori code in tutti i gruppi di condivisione code che utilizzano il gruppo di condivisione dati devono aver installato una PTF ed essere stati avviati, per portarli al livello necessario. Esaminare la CSQ CSQ.ADMIN_B_QMGR Db2 per determinare i livelli dei gestori code e quelli che devono essere aggiornati. Esaminare i campi QMGRNAME, MVERSIONL, MVERSIONH ed esaminare i gestori code con i valori inferiori in MVERSIONH.

Per informazioni sulla migrazione e la compatibilità tra le release, consultare [Migrazione](#).

CSQU582E

DSG *dsg - name* è già stato migrato

Spiegazione

Il gruppo di condivisione dati *dsg - name* non può essere migrato per utilizzare nuove tabelle Db2 perché è già stato migrato.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Come parte della migrazione, il CSQ CSQ.OBJ_B_CHANNEL Db2 verrà aumentata al di sopra di 4 KB. Il programma di utilità ha rilevato che esiste una dimensione di riga sready. Esaminare la CSQ CSQ.OBJ_B_CHANNEL Db2 per verificare che la migrazione si sia già verificata.

Per informazioni sulla migrazione e la compatibilità tra le release, consultare [Migrazione](#).

CSQU583I

QSG *qsg - name* in DSG *dsg - name* è pronto per la migrazione

Spiegazione

La richiesta di migrare il gruppo di condivisione code *qsg - name* nel gruppo di condivisione dati *dsg - name* per utilizzare le nuove tabelle Db2 ha verificato correttamente che il gruppo di condivisione code è pronto per la migrazione.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire la migrazione. È necessario eseguire questa operazione come passo condizionale nello stesso lavoro della richiesta di migrazione del programma di utilità, come mostrato nei lavori di esempio CSQ4570T e CSQ4571T nella libreria SCSQPROC.

CSQU584E

QSG *qsg - name* in DSG *dsg - name* ha livelli QMGR incompatibili

Spiegazione

Il gruppo di condivisione code *qsg - name* nel gruppo di condivisione dati *dsg - name* non può essere migrato per utilizzare nuove tabelle Db2 perché i livelli dei gestori code che utilizzano il gruppo di condivisione dati non sono compatibili.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Per eseguire la migrazione, tutti i gestori code in tutti i gruppi di condivisione code che utilizzano il gruppo di condivisione dati devono aver installato una PTF ed essere stati avviati, per portarli al livello necessario. Esaminare la CSQ CSQ.ADMIN_B_QMGR Db2 per determinare i livelli dei gestori code e quelli che devono essere aggiornati.

Per informazioni sulla migrazione e la compatibilità tra le release, consultare [Migrazione](#).

CSQU585E

Impossibile migrare la voce *qsg - name* di QSG, non trovata nella Db2 tabella *nome - tabella*

Spiegazione

Il gruppo di condivisione code, *qsg - name*, non può essere migrato perché non è stata trovata alcuna voce per esso nella tabella Db2 , *nome - tabella*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il gruppo di condivisione code *qsg - name* sia stato originariamente definito nella tabella *nome tabella*.

Controllare che il lavoro del programma di utilità sia connesso al gruppo di condivisione dati Db2 corretto. Se necessario, inoltrare di nuovo il lavoro.

CSQU586I

La voce QMGR *qmgr - name* viene rimossa da QSG *qsg - name*, necessaria per il backup della struttura *nome - struttura*

Spiegazione

Il gestore code denominato da *qmgr - name* viene rimosso dal gruppo di condivisione code denominato da *qsg - name* e contiene informazioni sui backup per la struttura *struc - name*. Il valore visualizzato per *nome - struttura* è il nome di 12 caratteri utilizzato da WebSphere MQ, non il nome esterno utilizzato da z/OS che include il nome del gruppo di condivisione code.

Se il gestore code *qmgr - name* viene aggiunto nuovamente al gruppo di condivisione code, ciò causerà uno stato incongruente che potrebbe impedire il recupero della struttura *struct - name* in caso di errore prima che venga eseguito un backup della struttura.

Se il gestore code è necessario per più di una struttura, questo messaggio viene emesso per ciascuno di essi.

Azione di sistema

Il gestore code viene rimosso dal gruppo di condivisione code e il programma di utilità termina con codice di ritorno 4.

Risposta del programmatore di sistema

Se la struttura CF *nome - struttura* è utilizzabile, eseguire un backup della struttura CF *nome - struttura* appena possibile utilizzando un altro gestore code nel gruppo di condivisione code. In caso contrario, se il gestore code *qmgr - name* viene aggiunto nuovamente al gruppo di condivisione code, deve essere riavviato prima di ripristinare la struttura *struc - name*.

CSQU587I

La voce QMGR *qmgr - name* che viene rimossa da QSG *qsg - name*, SMDS per la struttura *nome - struttura* non è vuota

Spiegazione

Il gestore code denominato da *qmgr - name* viene rimosso dal gruppo di condivisione code denominato da *qsg - name* mentre possiede un dataset di messaggi condivisi per la struttura *struc - name* che non è contrassegnato come vuoto, quindi potrebbe ancora contenere i dati del messaggio correnti. Il valore visualizzato per *nome - struttura* è il nome di 12 caratteri utilizzato da WebSphere MQ, non il nome esterno utilizzato da z/OS che include il nome del gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il gestore code viene rimosso dal gruppo di condivisione code e il programma di utilità termina con codice di ritorno 4.

I messaggi sull'SMDS per il gestore code *qmgr - name* rimarranno accessibili fino a quando l'SMDS viene conservato.

CSQU680E

Db2 e la struttura CF non sono sincronizzate per l'intestazione elenco *list - header - number* nella struttura *nome - struttura*

Gravità

8

Spiegazione

La riga per la coda condivisa in Db2 rappresenta una coda diversa da quella trovata nella struttura CF per l'elenco *header list - header - number* nella struttura *nome - struttura*. Questa incongruenza causa l'interruzione anomala del gestore code con 5C6-00C51053 e l'emissione del messaggio CSQE137E. Vengono emessi anche i messaggi CSQU681I e CSQU682I, che forniscono ulteriori dettagli.

Azione di sistema

La mancata corrispondenza viene notificata e il programma di utilità continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella determinazione dei problemi della CF (Coupling Facility) e nella determinazione dei problemi del gestore Db2 e contattare il centro di assistenza IBM.

CSQU681I

Db2 voce per intestazione elenco *list - header - number* nella struttura *struc-name: queue - name*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso con il messaggio CSQU680E. *Nome coda* è il nome della coda trovata in Db2 per l'intestazione dell'elenco *list - header - number* nella struttura *struc - name*.

Azione di sistema

La mancata corrispondenza viene notificata e il programma di utilità continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella determinazione dei problemi della CF (Coupling Facility) e nella determinazione dei problemi del gestore Db2 e contattare il centro di assistenza IBM.

CSQU682I

Voce CF per intestazione elenco *list - header - number* nella struttura *struc-name: queue - name*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso con il messaggio CSQU680E. *Nome coda* è il nome della coda trovata nella CF per l'intestazione dell'elenco *list - header - number* nella struttura *struc - name*.

Azione di sistema

La mancata corrispondenza viene notificata e il programma di utilità continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella determinazione dei problemi della CF (Coupling Facility) e nella determinazione dei problemi del gestore Db2 e contattare il centro di assistenza IBM.

CSQU683E

Voce CF mancante per l'intestazione dell'elenco *list - header - number* nella struttura *struc - name*

Gravità

8

Spiegazione

La Db2 voce per l'intestazione dell'elenco *numero - intestazione - elenco* nella struttura *nome - struttura* indica che una copia corrente è disponibile nella CF, tuttavia, la copia non è stata trovata. Questa incoerenza causa il codice di ritorno 2085 per le applicazioni che tentano di utilizzare questa coda.

Azione di sistema

La mancata corrispondenza viene notificata e il programma di utilità continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

L'avvio o il riavvio di uno dei gestori code in QSG risolverà il problema. Se il problema persiste, raccogliere gli elementi elencati nella determinazione dei problemi della CF (Coupling Facility) e in Db2 Manager e contattare il centro di supporto IBM .

CSQU684I

La struttura *nome - struttura* non è stata ancora assegnata da un gestore code

Gravità

0

Spiegazione

La struttura CF *nome - struttura* non è assegnata. Ciò si verifica quando viene emesso il primo **IXLCONN** per la struttura e deve essere emesso solo da un gestore code nel QSG.

Azione di sistema

Il programma di utilità continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQU685I

Struttura *nome - struttura* connessa

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità si è collegato correttamente alla struttura CF *nome - struttura*.

Azione di sistema

Il programma di utilità continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQU686E

Connessione della struttura *nome - struttura* non riuscita, **IXLCONN** RC=codice - ritorno motivo=motivo

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità non è riuscito a connettersi alla struttura CF *nome - struttura*.

Azione di sistema

Il programma di utilità ignora le ulteriori code per questa struttura e continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i codici di ritorno e di errore per stabilire il motivo per cui il comando **IXLCONN** connect non è riuscito.

CSQU687I

Struttura *nome - struttura* disconnessa

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità si è disconnesso dalla struttura CF *nome - struttura*.

Azione di sistema

Il programma di utilità continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQU688E

Voce Db2 mancante per l'intestazione elenco *list - header - number* nella struttura *struc - name*

Gravità

0

Spiegazione

La voce CF per l'intestazione elenco *list - header - number* nella struttura *struc - name* indica che una copia corrente è disponibile in Db2, tuttavia, la copia non viene trovata. Questa incongruenza causa un problema se viene definita una nuova coda per la stessa intestazione dell'elenco.

Azione di sistema

La mancata corrispondenza viene notificata e il programma di utilità continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella determinazione dei problemi della CF (Coupling Facility) e nella determinazione dei problemi del gestore Db2 e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQU689E

Codice di ritorno non previsto per la struttura *nome - struttura*, **IXLLSTE** RC=codice - ritorno
motivo=motivo

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità non è riuscito a leggere una voce di elenco dalla struttura CF *nome - struttura*.

Azione di sistema

Il programma di utilità ignora le ulteriori code per questa struttura e continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i codici di ritorno e di errore per stabilire perché la lettura di **IXLLSTE** non è riuscita.

CSQU950I

csect - name IBM WebSphere MQ per z/OS Vn

Spiegazione

Fa parte dell'intestazione del prospetto emesso dal programma di utilità.

CSQU951I

csect - name Data Conversion Exit Utility - *date ora*

Spiegazione

Fa parte dell'intestazione del prospetto emesso dal programma di utilità.

CSQU952I

csect - name Utilità completata, codice di ritorno =*ret - code*

Spiegazione

Il programma di utilità è stato completato. Il codice di ritorno è 0 se tutto l'input è stato elaborato correttamente oppure 8 se sono stati rilevati errori.

Azione di sistema

Il programma di utilità termina.

Risposta del programmatore di sistema

Se il codice di ritorno è diverso da zero, esaminare gli errori riportati.

CSQU954I

n strutture elaborate

Spiegazione

Ciò indica quante strutture dati sono state elaborate dal programma di utilità.

CSQU956E

Riga numero - riga: il campo array della struttura ha una quota non corretta

Spiegazione

La dimensione specificata per un campo schiera struttura non era corretta.

Azione di sistema

L'elaborazione viene arrestata.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la specifica del campo e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU957E

Riga numero riga: la struttura ha un campo che segue un campo a lunghezza variabile

Spiegazione

Si è verificato un errore nella linea indicata. Un campo a lunghezza variabile deve essere l'ultimo campo di una struttura.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la specifica del campo e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU958E

Riga numero - riga: il nome del campo della struttura ha un tipo non supportato 'float'

Spiegazione

Si è verificato un errore nella linea indicata. Un campo aveva un tipo 'mobile', che non è supportato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la specifica del campo e inoltrare nuovamente il lavoro oppure fornire la propria routine per la conversione di tali campi.

CSQU959E

Riga numero - riga: il nome del campo della struttura ha un tipo non supportato 'double'

Spiegazione

Si è verificato un errore nella linea indicata. Un campo aveva un tipo 'double', che non è supportato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la specifica del campo e inoltrare nuovamente il lavoro oppure fornire la propria routine per la conversione di tali campi.

CSQU960E

Riga numero riga: il nome del campo della struttura ha un tipo non supportato 'pointer'

Spiegazione

Si è verificato un errore nella linea indicata. Un campo aveva un tipo di 'puntatore ', che non è supportato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la specifica del campo e inoltrare nuovamente il lavoro oppure fornire la propria routine per la conversione di tali campi.

CSQU961E

Riga numero - riga: il nome del campo della struttura ha un tipo non supportato 'bit'

Spiegazione

Si è verificato un errore nella linea indicata. Un campo aveva un tipo di 'bit ', che non è supportato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la specifica del campo e inoltrare nuovamente il lavoro oppure fornire la propria routine per la conversione di tali campi.

CSQU965E

EXEC PARM non valida

Spiegazione

Il campo EXEC PARM non era vuoto.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare il JCL e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU968E

Impossibile aprire il dataset *nomedd*

Spiegazione

Il programma non è stato in grado di aprire il dataset *nomedd*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore inviato alla registrazione lavoro per determinare la causa dell'errore.
Controllare che il dataset sia stato specificato correttamente.

CSQU970E

Riga line-number: errore di sintassi

Spiegazione

Si è verificato un errore di sintassi nella riga indicata.

Azione di sistema

L'elaborazione viene arrestata.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'errore e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQU971E

Impossibile eseguire il GET dal dataset *nomedd*

Spiegazione

Il programma non è stato in grado di leggere un record dal dataset *ddname*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore inviato alla registrazione lavoro per determinare la causa dell'errore.
Controllare che il dataset sia stato specificato correttamente.

CSQU972E

Impossibile eseguire PUT nel dataset *nomedd*

Spiegazione

Il programma non è stato in grado di scrivere il record successivo nel dataset *ddname*.

Azione di sistema

Il programma di utilità è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore inviato alla registrazione lavoro per determinare la causa dell'errore.
Controllare che il dataset sia stato specificato correttamente.

CSQU999E

Codice messaggio non riconosciuto ccc

Spiegazione

Il programma di utilità ha emesso un codice di messaggio di errore non previsto.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Annotare il codice ccc (che viene visualizzato in formato esadecimale) e contattare il centro di assistenza IBM per notificare il problema.

Messaggi dei servizi agent (CSQV ...)

CSQV086E

QUEUE MANAGER ANORMALI= *codice - motivo*

Spiegazione

Il gestore code sta terminando in modo anomalo perché si è verificato un errore che non può essere corretto. Questo messaggio, che non viene eliminato automaticamente dalla console dell'operatore, viene emesso durante la chiusura anomala. *codice motivo* è il codice motivo di terminazione. Se questa terminazione anomala viene richiamata più volte, il codice di errore di terminazione che accompagna questo messaggio è il motivo associato al primo richiamo.

Azione di sistema

L'elaborazione della chiusura anomala continua.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, ricercare il codice di errore in [“IBM MQ for z/OS codici”](#) a pagina 956.

Questo messaggio è accompagnato da uno o più dump. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC dopo la chiusura completa del gestore code e i dump. Se si sospetta un errore in IBM MQ, consultare [Risoluzione dei problemi e supporto](#) per informazioni sull'identificazione e la notifica del problema.

CSQV400I

DISATTIVAZIONE LOG DI ARCHIVIAZIONE ATTUALMENTE ATTIVA

Spiegazione

Un comando ARCHIVE LOG MODE (QUIESCE) è attualmente attivo. Questo messaggio fa parte del prospetto del comando DISPLAY LOG o DISPLAY THREAD.

Azione di sistema

Questo messaggio viene emesso solo come informazione. Indica che il comando ARCHIVE LOG MODE (QUIESCE) non è stato completato e, di conseguenza, gli aggiornamenti sulle risorse IBM MQ sono stati temporaneamente sospesi. Ciò potrebbe causare la sospensione dei thread attivi in attesa della fine del periodo di sospensione. Altrimenti, l'elaborazione continua normalmente.

CSQV401I

VISUALIZZAZIONE PROSPETTO SOTTOPROCESSO SEGUE -

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come titolo per l'emissione del prospetto del comando DISPLAY THREAD. Precede gli altri messaggi generati da questo comando:

- Il messaggio CSQV402I fornisce il prospetto formattato quando lo stato dettagliato dei thread attivi viene richiesto utilizzando TYPE (ACTIVE).
- Il messaggio CSQV432I fornisce il report formattato quando lo stato di riepilogo dei sottoprocessi attivi è richiesto utilizzando TYPE (REGIONS).
- Il messaggio CSQV406I fornisce il prospetto formattato quando lo stato dei thread in dubbio è richiesto utilizzando TYPE (INDOUBT).
- Il messaggio CSQV436I fornisce il prospetto formattato quando lo stato dei thread in dubbio su un altro gestore code viene richiesto utilizzando TYPE (INDOUBT) con QMNAME.

Azione di sistema

L'elaborazione continuerà normalmente.

CSQV402I

THREAD ATTIVI -

Spiegazione

Questo messaggio è la risposta al comando DISPLAY THREAD TYPE (ACTIVE). Fornisce le informazioni di stato per ogni thread attivo, come segue:

NAME	S	T	REQ	THREAD-XREF	USERID	ASID	URID	
DISPLAY	ACTIVE	REPORT	COMPLETE					

name s t req thread-xref userid asid urid :

dove:

nome

Il nome connessione, che è uno dei seguenti:

- z/OS nome lavoro batch
- ID utente TSO
- CICS APPLID
- IMS Nome regione
- Nome lavoro iniziatore canale

S

Codice stato connessione:

N

Il thread è in stato IDENTIFY.

T

Il thread ha emesso CREATE THREAD.

Q

La richiesta CREATE THREAD è stata accodata. L'attività affine associata viene posta in uno stato di attesa.

C

Il thread viene accodato per la terminazione come risultato della terminazione dell'attività affine associata. Se questo thread è anche l'ultimo (o l'unico) thread IBM MQ per lo spazio di indirizzo, l'attività affine associata viene posta in uno stato di attesa.

D

Il thread è in fase di terminazione come risultato della chiusura dell'attività affine associata. Se questo thread è anche l'ultimo (o l'unico) thread IBM MQ per lo spazio di indirizzo, l'attività affine associata viene posta in uno stato di attesa.

Un asterisco viene aggiunto se il thread è attivo in IBM MQ.

T

Codice tipo di connessione:

B

Batch: da un'applicazione che utilizza una connessione batch

R

RRS: Da un'applicazione coordinata da RRS utilizzando una connessione batch

C

CICS: da CICS

I

IMS: da IMS

S

Sistema: da una funzione interna del gestore code o dall'iniziatore del canale.

posizione

Un contatore wraparound per mostrare il numero di richieste IBM MQ .

xref thread

L'identificativo del riferimento incrociato del sottoprocesso di ripristino associato al sottoprocesso.

userid

L'ID utente associato a una connessione. Se non è collegato, questo campo è vuoto.

ASID

Un numero esadecimale che rappresenta l'ASID dello spazio di indirizzo principale.

URID

Identificativo unità di ripristino. È l'RBA di log dell'unità di recupero corrente associata al thread. Se non vi è alcuna unità di ripristino corrente, viene visualizzata come 0000000000000000.

Eccezionalmente, l'ultima riga potrebbe essere:

```
DISPLAY ACTIVE TERMINATED WITH MAX LINES
```

se il report è stato generato in risposta a un comando da una console z/OS e sono stati generati più di 252 messaggi di risposta. Vengono restituiti solo 252 messaggi di risposta.

Azione di sistema

L'elaborazione continuerà normalmente.

CSQV406I

THREAD IN DUBBIO -

Spiegazione

Questo messaggio è la risposta al comando DISPLAY THREAD TYPE (INDOUBT). Fornisce le informazioni di stato per ogni thread in dubbio, come segue:

```
NAME THREAD-XREF URID NID  name thread-xref urid origin-id :  DISPLAY INDOUBT REPORT  
COMPLETE
```

dove:

nome

Il nome connessione, che è uno dei seguenti:

- z/OS nome lavoro batch
- ID utente TSO
- CICS APPLID
- IMS Nome regione
- Nome lavoro iniziatore canale

xref thread

L'identificativo del riferimento incrociato del sottoprocesso di ripristino associato al sottoprocesso. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione dalla regione di controllo IMS](#).

URID

Identificativo unità di ripristino. È l'RBA di log dell'unità di recupero corrente associata al thread. (Questo viene ommesso se il comando è stato emesso da una console z/OS con un nome connessione non specifico.)

ID origine

L'identificativo origine, un token univoco che identifica l'unità di recupero all'interno del gestore code. Il formato è *origin - node.origin - urid*, dove:

nodo di origine

Un nome che identifica il creatore del thread. (Questo è ommesso per le connessioni RRS batch.)

origine - urid

Il numero esadecimale assegnato all'unità di recupero per questo thread dal sistema di origine.

Eccezionalmente, l'ultima riga potrebbe essere:

```
DISPLAY INDOUBT TERMINATED WITH MAX LINES
```

se il report è stato generato in risposta ad un comando da una console z/OS e più di 252 thread in dubbio erano idonei per la visualizzazione.

Azione di sistema

L'elaborazione continuerà normalmente.

CSQV410I

NO ACTIVE CONNECTION FOUND FOR NAME=*nome* - *connessione*

Spiegazione

Il comando DISPLAY THREAD non è stato in grado di trovare alcuna connessione attiva associata a *nome* - *connessione*.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando continua.

CSQV411I

NO ACTIVE THREADS FOUND FOR NAME=*nome* - *connessione*

Spiegazione

Il comando DISPLAY THREAD non è stato in grado di individuare i sottoprocessi attivi associati a *nome* - *connessione*.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando continua.

CSQV412I

csect - *name* NESSUN THREAD IN DUBBIO TROVATO PER NAME=connection *name*

Spiegazione

Il comando DISPLAY THREAD non è stato in grado di individuare alcun thread in dubbio associato a *nome* *connessione*.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando continua.

CSQV413E

csect - *name* NOME CONNESSIONE MANCANTE

Spiegazione

Non è stato fornito un nome connessione con il comando e non è stato possibile determinare un nome connessione predefinito.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando termina.

CSQV414I

THREAD NID=*id* *origine* COMMIT PIANIFICATO

Spiegazione

Il thread specificato dall'ID origine di recupero *id* - *origine* è pianificato per l'azione di recupero COMMIT.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQV415I

THREAD NID=*id* - *origine* BACKOUT PIANIFICATO

Spiegazione

Il thread specificato dall'identificativo origine di recupero *id* - *origine* è pianificato per l'azione di recupero BACKOUT.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQV416E

THREAD NID=*id* - *origine* IS INVALID

Spiegazione

Il comando RESOLVE INDOUBT ha determinato che il formato di input del thread specificato *id* - *origine* non è valido.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando continua.

CSQV417I

THREAD NID=*id* *origine* NOT FOUND

Spiegazione

Il comando RESOLVE INDOUBT non è stato in grado di individuare il thread specificato dall'identificativo di origine di recupero *id* - *origine* da pianificare per il ripristino. L'identificativo del sottoprocesso non è corretto oppure il sottoprocesso non è più in stato dubbio.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando continua.

CSQV419I

NESSUNA CONNESSIONE ATTIVA TROVATA

Spiegazione

È stato immesso un comando DISPLAY THREAD (*) TYPE (ACTIVE) o TYPE (REGIONS) per tutti i sottoprocessi, ma non è stato trovato alcun collegamento attivo.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando continua.

CSQV420I

NESSUN THREAD IN DUBBIO TROVATO

Spiegazione

È stato immesso un comando DISPLAY THREAD (*) TYPE (INDOUBT) per tutti i thread, ma non è stato trovato alcun thread in dubbio.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando continua.

CSQV423I

cmd DIMENSIONE POOL MESSAGGI SUPERATA

Spiegazione

Il requisito di archiviazione necessario per generare risposte per il comando *cmd* ha superato la dimensione massima del pool di buffer dei messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

CSQV424I

THREAD ID=*thread* - *xref* COMMIT PIANIFICATO

Spiegazione

Il sottoprocesso specificato dall'identificativo del riferimento incrociato del sottoprocesso di ripristino *thread* - *xref* è pianificato per l'azione di ripristino COMMIT.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQV425I

THREAD ID=*thread* - *xref* BACKOUT PIANIFICATO

Spiegazione

Il sottoprocesso specificato dall'identificativo di riferimento incrociato del sottoprocesso di recupero *thread* - *xref* è pianificato per l'azione di recupero BACKOUT.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQV427I

THREAD ID=*thread* - *xref* NOT FOUND

Spiegazione

Il comando RESOLVE INDOUBT non è stato in grado di individuare il sottoprocesso specificato dall'identificativo di riferimento incrociato del sottoprocesso di ripristino *thread* - *xref* da pianificare per il ripristino. L'identificativo del sottoprocesso non è corretto oppure il sottoprocesso non è più in stato dubbio.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando continua.

CSQV428I

LIMITE THREAD CORRENTE DI *nnn* SUPERATO. CREATE THREAD FOR JOB *nomelavoro* DEFERRED

Spiegazione

Un lavoro ha richiesto una connessione al gestore code, ma il numero corrente di connessioni è il massimo consentito.

Azione di sistema

La richiesta di connessione è sospesa e attende fino al termine di un'altra connessione.

Risposta del programmatore di sistema

Se questa situazione si verifica frequentemente, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

CSQV432I

THREAD ATTIVI -

Spiegazione

Questo messaggio è la risposta al comando DISPLAY THREAD TYPE (REGIONS). Fornisce le informazioni di stato per ogni connessione attiva, come segue:

```
NAME TYPE USERID ASID THREADS  name type userid asid threads :  DISPLAY ACTIVE REPORT
COMPLETE
```

dove:

nome

Il nome connessione, che è uno dei seguenti:

- z/OS nome lavoro batch
- ID utente TSO
- CICS APPLID
- IMS Nome regione
- Nome lavoro iniziatore canale

tipo

Il tipo di connessione:

CICS

Da CICS.

IMS

Da IMS.

BATCH

Da un'applicazione che utilizza una connessione batch.

RRSBATCH

Da un'applicazione coordinata da RRS utilizzando una connessione batch.

CHINIT

Dall'iniziatore del canale.

userid

L'ID utente associato a una connessione. Se non è collegato, questo campo è vuoto.

ASID

Un numero esadecimale che rappresenta l'ASID dello spazio di indirizzo principale.

thread

Il numero di thread attivi associati alla connessione. Ciò esclude i thread interni fissi, come quelli per le attività dell'adattatore CICS o i listener dell'iniziatore di canali.

Eccezionalmente, l'ultima riga potrebbe essere:

```
DISPLAY ACTIVE TERMINATED WITH MAX LINES
```

se il report è stato generato in risposta a un comando da una console z/OS e sono stati generati più di 252 messaggi di risposta. Vengono restituiti solo 252 messaggi di risposta.

Azione di sistema

L'elaborazione continuerà normalmente.

CSQV433I

'QMNAME' NON CONSENTITO, NON NEL GRUPPO DI CONDIVISIONE CODE

Spiegazione

È stato immesso un comando DISPLAY THREAD TYPE (INDOUBT) o RESOLVE INDOUBT che specifica la parola chiave QMNAME, ma il gestore code richiedente *qmgr - name* non fa parte di un gruppo di condivisione code oppure il gestore code richiesto *qmgr - name* non fa parte del gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

CSQV434E

'QMNAME' CONSENTITO SOLO CON TIPO (IN DUBBIO)

Spiegazione

È stato immesso un comando DISPLAY THREAD che specifica la parola chiave QMNAME, ma non è stato specificato TYPE (INDOUBT).

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

CSQV435I

QMNAME (qmgr - name) IS ACTIVE, COMANDO IGNORATO

Spiegazione

È stato immesso un comando DISPLAY THREAD TYPE (INDOUBT) o RESOLVE INDOUBT che specifica la parola chiave QMNAME, ma il gestore code richiesto *qmgr - name* è attivo.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

CSQV436I

INDOUBT THREADS FOR *nome - qmgr -*

Spiegazione

Questo messaggio comprende la risposta al comando DISPLAY THREAD TYPE (INDOUBT) quando è specificata la parola chiave QMNAME. Fornisce le informazioni sullo stato per ogni unità di lavoro in dubbio sul gestore code richiesto; le informazioni sono visualizzate nello stesso formato del messaggio CSQV406I.

Azione di sistema

L'elaborazione continuerà normalmente.

CSQV437I

IMPOSSIBILE RISOLVERE THREAD NID=*ID - origine*, ALCUNE RISORSE NON DISPONIBILI

Spiegazione

Il comando RESOLVE INDOUBT non è stato in grado di pianificare il thread specificato dall'identificativo di origine del ripristino *origine - id* per il ripristino, poiché non tutte le risorse necessarie per il recupero erano disponibili.

Azione di sistema

Il thread identificato rimarrà in dubbio.

CSQV450I

csect - name Impossibile aprire il dataset *ddname*

Spiegazione

Non è stato possibile aprire il dataset *ddname*, come riportato nei precedenti messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le funzioni che richiedono il dataset verranno inibite. Ad esempio, se non è possibile aprire il dataset della libreria di uscita CSQXLIB, le uscite utente del carico di lavoro del cluster non saranno disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQV451I

csect - name Impossibile richiamare la memoria per le uscite, RC=*return - code*

Spiegazione

Un tentativo di ottenere della memoria per l'utilizzo da parte delle uscite non è riuscito. *return - code* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio STORAGE z/OS.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le uscite utente del carico di lavoro cluster non saranno disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Andare al volume appropriato del manuale *z/OS MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta [STORAGE](#).

CSQV452I

csect - name uscite del workload del cluster non disponibili

Spiegazione

Le funzioni di uscita utente del carico di lavoro del cluster non saranno disponibili perché:

- Non è presente alcuna istruzione CSQXLIB DD nella procedura JCL dell'attività avviata per il gestore code, xxxxMSTR
- Il parametro di sistema EXITTCB è zero.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le uscite utente del carico di lavoro cluster non saranno disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera utilizzare le uscite del carico di lavoro del cluster, aggiungere l'istruzione richiesta alla procedura JCL dell'attività avviata del gestore code e specificare un valore diverso da zero per il parametro di sistema EXITTCB. Per ulteriori informazioni sulle uscite del carico di lavoro cluster, consultare [Programmazione delle uscite del carico di lavoro cluster](#).

CSQV453I

csect - name Impossibile caricare *nome - modulo*, motivo=ssssrrr

Spiegazione

Il gestore code non è stato in grado di caricare un modulo richiesto per le uscite. ssss è il codice di completamento e rrrr è il codice motivo (entrambi in formato esadecimale) dal servizio LOAD z/OS.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le uscite utente del carico di lavoro cluster non saranno disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Ricercare nella console i messaggi che indicano il motivo per cui il modulo non è stato caricato.

Vai al volume appropriato del manuale *z/OS MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sui codici dalla richiesta [LOAD](#).

Verificare che il modulo si trovi nella libreria richiesta e che vi si faccia riferimento correttamente.

Il gestore code tenta di caricare questo modulo dai dataset della libreria nell'istruzione STEPLIB DD della procedura JCL dell'attività avviata xxxxMSTR.

CSQV455E

Timeout di *csect - name* Cluster workload exit exit - name

Spiegazione

Un'uscita utente del carico di lavoro del cluster non è stata restituita al gestore code entro il periodo di tempo consentito, come specificato dal parametro di sistema EXITLIM.

Azione di sistema

L'uscita è disabilitata fino a quando il relativo modulo di caricamento nel dataset CSQXLIB non viene aggiornato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare il motivo per cui l'uscita non viene restituita in tempo.

CSQV456E

csect - name Cluster workload exit error, TCB=*tcb - name* reason=sssuuu - reason

Spiegazione

Il task secondario di uscita che utilizza TCB *nome - tcb* sta terminando in modo anomalo perché si è verificato un errore che non può essere corretto in un'uscita utente del carico di lavoro cluster. sss è il codice di completamento del sistema, uuu è il codice di completamento utente e *motivo* è il codice motivo associato (tutto in esadecimale).

Azione di sistema

L'attività secondaria termina in maniera anomala e viene normalmente emesso un dump. L'uscita è disabilitata fino a quando il relativo modulo di caricamento nel dataset CSQXLIB non viene aggiornato.

Risposta del programmatore di sistema

I codici di completamento utente sono generalmente il risultato di errori rilevati dall'uscita stessa. Se viene visualizzato un codice di completamento del sistema, consultare il manuale *MVS System Codes* per informazioni sul problema nella propria uscita.

CSQV457E

csect - name Impossibile stabilire ESTAE, RC=codice - ritorno

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione dell'avvio, non è stato possibile impostare l'ambiente di recupero per un'attività di uscita utente del carico di lavoro cluster. *return - code* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio ESTAE z/OS .

Azione di sistema

L'attività non viene avviata. Le uscite utente del carico di lavoro del cluster saranno disponibili fornendo almeno un avvio attività.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta ESTAE. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

CSQV459I

csect - name Impossibile liberare memoria per le uscite, RC=*return - code*

Spiegazione

Un tentativo di rilasciare della memoria utilizzata dalle uscite non è riuscito. *return - code* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio STORAGE z/OS .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta STORAGE.

CSQV460I

csect - name Le uscite del carico di lavoro cluster sono disabilitate ma **CLWLEXIT** è impostata.

Spiegazione

Un valore **CLWLEXIT** si trova sul Gestore code quando viene avviato, tuttavia le uscite del carico di lavoro del cluster non sono abilitate e non possono essere operative.

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio [CSQV461D](#) , ma **CLWLEXITs** non è abilitato.

CSQV461D

nome - csect

Rispondere Y per continuare l'avvio con CLWLEXIT non abilitato o N per l'arresto.

Spiegazione

Emesso dopo il messaggio CSQV460I. Poiché **CLWLEXIT** è stato impostato nel gestore code con uscite del carico di lavoro del cluster non abilitate, è necessaria una risposta per continuare l'avvio con uscite del carico di lavoro del cluster non abilitate.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code attende la risposta dall'operatore. La risposta Y consente al gestore code di continuare l'avvio con il carico di lavoro del cluster non abilitato. La risposta N arresta il gestore code con un motivo di interruzione 00D40039.

Mentre le uscite del carico di lavoro del cluster non sono abilitate, il valore **CLWLEXIT** può essere modificato solo in valore vuoto e l'exit non funzionerà. È necessario utilizzare l'algoritmo e gli attributi di bilanciamento del carico di lavoro forniti da IBM MQ per modificare la modalità di selezione degli oggetti e rimuovere il valore **CLWLEXIT**. Per ulteriori informazioni, vedi [Bilanciamento del carico di lavoro nei cluster](#).

Per ulteriori informazioni, contattare il supporto IBM.

Messaggi delle funzioni di strumentazione (CSQW ...)

CSQW001I

DATI RACCOLTI IN MODO ASINCRONO IN FASE DI FORMATTAZIONE

Spiegazione

L'uscita di formattazione del dump non sta utilizzando i record dump di riepilogo per la formattazione. I blocchi di controllo formattati potrebbero non contenere gli stessi valori utilizzati al momento dell'errore.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera utilizzare i record di dump di riepilogo, non specificare l'operando 'SUMDUMP = NO' nel MENU PRINCIPALE DI VISUALIZZAZIONE DUMP di MQ (se si utilizzano i pannelli di visualizzazione dump) o in CSQWDMP verbexit (se si utilizza la modalità riga IPCS).

CSQW002I

RECORD DUMP DI RIEPILOGO IN FASE DI FORMATTAZIONE

Spiegazione

L'uscita di formattazione del dump utilizza le informazioni del record del dump di riepilogo MQ per formattare i relativi blocchi di controllo.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se non si desidera che i record di dump di riepilogo di MQ vengano utilizzati nella formattazione, specificare 'SUMDUMP = NO' e 'SUBSYS=system name' nel MQ DUMP DISPLAY MAIN MENU (se si utilizzano i pannelli di visualizzazione del dump) o in CSQWDMP verbexit (se si utilizza la modalità linea IPCS). Sono richiesti entrambi gli operandi.

CSQW004E

UNO O PIÙ OPERANDI NON SONO VALIDI. FORMATTAZIONE TERMINATA

Spiegazione

È stato specificato un operando non valido nel MQ DUMP DISPLAY MAIN MENU (se si utilizzano i pannelli di visualizzazione del dump) o in CSQWDMP verbexit (se si utilizza la modalità linea IPCS).

Azione di sistema

L'uscita di formattazione del dump termina.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'operando specificato dal messaggio CSQW007E.

CSQW006E

IMPOSSIBILE ACCEDERE AL BLOCCO INFORMAZIONI O NON È VALIDO

Spiegazione

L'uscita di formattazione del dump non è stata in grado di individuare il relativo blocco di ancoraggio.

Azione di sistema

L'uscita di formattazione del dump termina.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare 'SUBSYS=nome sottosistema' e 'SUMDUMP = NO ' nel MENU PRINCIPALE MQ DUMP DISPLAY (se si utilizzano i pannelli di visualizzazione del dump) o in CSQWDMP verbexit se si utilizza IPCS in modalità linea.

CSQW007E

OPERANDO NON VALIDO: xxxx

Spiegazione

L'operando specificato non era un operando di formattazione dump valido.

Azione di sistema

L'uscita di formattazione del dump termina.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare gli operandi di formattazione del dump.

CSQW008E

IMPOSSIBILE ACCEDERE ALLO SCOM O NON È VALIDO

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il richiamo di SCOM.

Azione di sistema

L'uscita di formattazione del dump termina.

Risposta del programmatore di sistema

Se è stato specificato 'SUMDUMP = NO' nel DUMP DISPLAY MAIN MENU di MQ (se si utilizzano i pannelli di visualizzazione del dump) o in CSQWDMP verbexit (se si utilizza la modalità linea IPCS), omettere e inoltrare nuovamente la richiesta. Altrimenti, specificare questo operando e inoltrare nuovamente la richiesta.

CSQW009E

LO SPAZIO INDIRIZZI RICHIESTO NON È DISPONIBILE

Spiegazione

Non è stato possibile individuare i blocchi di controllo MQ per lo spazio di indirizzo specificato.

Azione di sistema

La formattazione continua di qualsiasi altro segmento di dump richiesto.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare l'ASID specificato. L'ASID deve essere specificato in esadecimali.

CSQW010E

IMPOSSIBILE ACCEDERE ALLA TRACCIA RMFT O NON È VALIDA

Spiegazione

Non è stato possibile individuare la tabella di traccia di MQ .

Azione di sistema

La formattazione della tabella di traccia di MQ viene ignorata e la formattazione continua di qualsiasi altro segmento di dump richiesto.

Risposta del programmatore di sistema

Se è stato specificato 'SUMDUMP = NO', provare a formattare nuovamente il dump utilizzando il dump di riepilogo poiché potrebbe contenere le informazioni richieste per accedere a questi dati.

Se non è stato specificato 'SUMDUMP = NO' ed è stato utilizzato il dump di riepilogo, provare a formattare di nuovo il dump specificando questa opzione perché i dati del dump di riepilogo potrebbero essere danneggiati.

CSQW011I

È RICHIESTA UNA DIMENSIONE REGIONE MAGGIORE PER QUESTO LAVORO

Spiegazione

L'uscita di formattazione del dump non ha potuto ottenere un buffer di lavoro abbastanza grande per elaborare i record di dump di riepilogo.

Azione di sistema

L'uscita di formattazione del dump termina.

Risposta del programmatore di sistema

Rieseguire il lavoro, specificando una dimensione della regione TSO maggiore (o una dimensione della regione maggiore se in esecuzione in batch).

CSQW013I

DMPW NON TROVATO NEL DUMP DI RIEPILOGO

Spiegazione

L'uscita di formattazione del dump non è stata in grado di individuare il blocco di controllo DMPW nella parte del record di riepilogo del dataset del dump. Poiché il DMPW fornisce il blocco di ancoraggio principale per il programma di formattazione del dump, l'elaborazione viene terminata.

Azione di sistema

L'uscita di formattazione del dump termina.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare 'SUBSYS = xxxx' per identificare lo spazio di indirizzo per cui formattare le informazioni.

CSQW014I

I RECORD DUMP DI RIEPILOGO RICHIESTI NON SONO PRESENTI IN QUESTO DUMP. SI TENTERÀ DI FORMATTARE DAL DUMP NON DI RIEPILOGO

Spiegazione

Impossibile trovare i dati previsti nel dump di riepilogo. Questo messaggio viene emesso solo a scopo informativo. La formattazione del dump continua.

Azione di sistema

La formattazione viene tentata utilizzando le informazioni trovate dal dump completo invece del dump di riepilogo.

CSQW015I

SSCVT NON INDIVIDUATO, CONTROLLARE IL NOME DEL SOTTOSISTEMA SPECIFICATO

Spiegazione

In una ricerca tramite la catena SSCVT, non è stata trovata una corrispondenza tra il nome del sottosistema in SSCVT e il nome del sottosistema specificato.

Azione di sistema

La formattazione per il sottosistema indicato non viene eseguita.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare il nome del sottosistema correttamente.

CSQW016I

L'RMVT NON E' ACCESSIBILE O NON E' VALIDO

Spiegazione

L'uscita di formattazione del dump non è stata in grado di individuare RMVT. RMVT è richiesto per la formattazione della tabella di traccia di MQ e di un numero di altri blocchi di controllo MQ.

Azione di sistema

La formattazione della tabella di traccia di MQ viene ignorata e la formattazione di altri segmenti di dump richiesti continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se è stato specificato 'SUMDUMP = NO', provare a formattare nuovamente il dump utilizzando il dump di riepilogo poiché potrebbe contenere le informazioni richieste per accedere a questi dati.

Se non è stato specificato 'SUMDUMP = NO' ed è stato utilizzato il dump di riepilogo, provare a formattare di nuovo il dump specificando questa opzione perché i dati del dump di riepilogo potrebbero essere danneggiati.

CSQW017E

LIVELLO MASSIMO STACK SUPERATO

Spiegazione

Questa condizione è generalmente causata dal loop del programma di formattazione del blocco di controllo MQ. L'array stack è esaurito e non può più contenere i blocchi di controllo.

Azione di sistema

La formattazione del dump è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM.

CSQW018I

SUBSYS= SPECIFICATO IN MODO NON CORRETTO O MANCANTE. RICHIESTO SE SUMDUMP=NO SPECIFICATO

Spiegazione

È stata specificata l'opzione 'SUMDUMP = NO', ma manca l'operando 'SUBSYS =' oppure non è stato specificato correttamente.

Azione di sistema

La formattazione del dump è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare il nome del sottosistema nell'operando 'SUBSYS =' e inoltrare nuovamente la richiesta.

CSQW020I

RICERCA NON RIUSCITA DEL BLOCCO DI CONTROLLO DETTAGLI

Spiegazione

Non è stato possibile individuare un blocco di controllo chiave nel dump.

Azione di sistema

La formattazione del dump è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'operando 'SUBSYS =' sia stato specificato correttamente e inoltrare nuovamente la richiesta.

CSQW022I

LA TRACCIA RESIDENTE NON ERA ATTIVA AL MOMENTO DEL DUMP

Spiegazione

È stata tentata la formattazione della tabella di traccia, ma al momento del dump non esisteva alcuna tabella di traccia.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua con tutti gli altri blocchi di controllo che dovevano essere formattati.

CSQW023I

LA VOCE DELLA TABELLA DI TRACCIA È FUORI SEQUENZA O SOVRAPPOSTA

Spiegazione

Una voce di traccia è sovrapposta da un'altra voce di traccia di una data / ora differente. Questo messaggio viene emesso per contrassegnare una voce di traccia non riconosciuta. Questo errore può verificarsi se il dump viene inizializzato dal comando dell'operatore, poiché lo spazio di indirizzo di MQ continua l'esecuzione durante l'esecuzione del dump.

Azione di sistema

La formattazione della tabella di traccia continua.

CSQW024I

TABELLA TRACCIA

Spiegazione

Identifica l'inizio della tabella di traccia formattata.

Azione di sistema

Segue la formattazione della tabella di traccia.

CSQW025I

ERRORE DI ACCESSO ALLA TABELLA DI TRACCIA

Spiegazione

È stato restituito un codice di ritorno diverso da zero dalla routine di accesso alla memoria durante l'accesso alla tabella di traccia.

Azione di sistema

La formattazione della tabella di traccia viene ignorata.

CSQW026I

RIEPILOGO BLOCCO DI CONTROLLO (TUTTI GLI SPAZI DI INDIRIZZO)

Spiegazione

Questo messaggio fornisce informazioni descrittive sul tipo di formattazione da produrre.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua.

CSQW027I

RIEPILOGO BLOCCO CONTROLLO (SPAZIO INDIRIZZO SINGOLO)

Spiegazione

Questo messaggio fornisce informazioni descrittive sul tipo di formattazione da produrre.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua.

CSQW028I

RIEPILOGO BLOCCO DI CONTROLLO (FORMATO ESTESO GLOBALE)

Spiegazione

Questo messaggio fornisce informazioni descrittive sul tipo di formattazione da produrre.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua.

CSQW029I

RIEPILOGO BLOCCO DI CONTROLLO (FORMATO BREVE GLOBALE)

Spiegazione

Questo messaggio fornisce informazioni descrittive sul tipo di formattazione da produrre.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua.

CSQW030E

ERRORE DI ACCESSO DUMP DURANTE L'ACCESSO ALLA TABELLA DELLA STRUTTURA DEL BLOCCO DI CONTROLLO NEL DUMP

Spiegazione

Non è stato possibile trovare un blocco di controllo che identifica la struttura dei blocchi di controllo MQ.

Azione di sistema

La formattazione del blocco di controllo è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console z/OS per verificare se sono stati prodotti messaggi per indicare che si è verificato un problema durante l'esecuzione del dump. Se si sospetta un errore in MQ, consultare [Risoluzione dei problemi e supporto](#) per informazioni sulla segnalazione del problema.

CSQW032E

ERRORE DURANTE L'ACCESSO AL BLOCCO DI CONTROLLO ANCHOR

Spiegazione

Non è possibile accedere a un blocco di controllo dal dump.

Azione di sistema

La formattazione del blocco di controllo è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console z/OS per verificare se sono stati prodotti messaggi per indicare che si è verificato un problema durante l'esecuzione del dump. Se si sospetta un errore in MQ, consultare [Risoluzione dei problemi e supporto](#) per informazioni sulla segnalazione del problema.

CSQW033I

INIZIO FORMATTAZIONE

Spiegazione

La formattazione dei blocchi di controllo di MQ sta per iniziare.

CSQW034I

TABELLA DI TRACCIA E BLOCCHI GLOBALI GIÀ FORMATTATI

Spiegazione

È stato richiesto un dump indicativo. La tabella di traccia MQ e i blocchi globali sono già stati formattati con il primo dump (dump completo) per questo richiamo SNAP (abend dump). Questi non sono quindi formattati per questa attività.

CSQW035I

AVVERTENZA - NESSUN BLOCCO DI CONTROLLO RELATIVO ALL' ATTIVITÀ PER QUESTA ATTIVITÀ

Spiegazione

L'attività per la quale viene richiesto il dump non è identificata in MQ. Non viene eseguito il dump dei blocchi di controllo relativi all'attività. Il dump della tabella di traccia e dei blocchi globali di MQ viene eseguito solo se è presente l'istruzione SYSABEND DD e solo se si tratta del primo dump (dump completo) per questo richiamo SNAP (abend dump).

Azione di sistema

Non viene eseguita alcuna formattazione di MQ per l'attività specificata.

CSQW036I

BLOCCHI DI CONTROLLO PER ATTIVITÀ ASSOCIATE ALL' ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DI RECUPERO PRECEDENTE

Spiegazione

I blocchi formattati che seguono questo messaggio sono associati alle attività che sono state identificate in MQ con l'opzione 'recovery coordinator = no'. Queste attività potrebbero non aver richiamato SNAP, ma sono associate all'attività che è stata eseguita.

Azione di sistema

Vengono formattati i blocchi di controllo appropriati.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i blocchi di controllo per informazioni rilevanti.

CSQW037I

BLOCCHI DI CONTROLLI RELATIVI AD ATTIVITÀ PER QUESTA ATTIVITÀ

Spiegazione

I blocchi formattati che seguono questo messaggio sono associati all'attività corrente.

Azione di sistema

Vengono formattati i blocchi di controllo appropriati.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i blocchi di controllo per informazioni rilevanti.

CSQW038I

FINE DELLA FORMATTAZIONE

Spiegazione

La formattazione dei blocchi di controllo di MQ è stata completata.

CSQW039I

FORMATTAZIONE COMPLETATA PER QUESTO DUMP

Spiegazione

L'uscita di formattazione dump ha completato l'elaborazione per questo dataset di dump.

CSQW041E

IMPOSSIBILE ACCEDERE ALLA SCHEDA O NON È VALIDA

Spiegazione

Non è stato possibile individuare il blocco di ancoraggio della tabella di traccia MQ .

Azione di sistema

La formattazione della tabella di traccia di MQ viene ignorata e la formattazione di qualsiasi altro segmento di dump richiesto continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se è stato specificato 'SUMDUMP = NO', provare a formattare nuovamente il dump utilizzando il dump di riepilogo poiché potrebbe contenere le informazioni richieste per accedere a questi dati.

Se non è stato specificato 'SUMDUMP = NO' ed è stato utilizzato il dump di riepilogo, provare a formattare di nuovo il dump specificando questa opzione perché i dati del dump di riepilogo potrebbero essere danneggiati.

Controllare la console z/OS per verificare se sono stati prodotti messaggi per indicare che si è verificato un problema durante l'esecuzione del dump. Se si sospetta un errore in MQ, consultare [Risoluzione dei problemi e supporto](#) per informazioni sulla segnalazione del problema.

CSQW042E

I RECORD DUMP DI RIEPILOGO RICHIESTI NON SONO PRESENTI IN QUESTO DUMP. RERUN SPECIFICANDO IL PARAMETRO SUBSYS=

Spiegazione

I record dump di riepilogo non sono stati trovati nel dump. Quando ciò si verifica, il programma di formattazione del dump richiede che il nome del sottosistema sia in grado di identificare lo spazio di indirizzo da formattare.

Azione di sistema

La formattazione del dump è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire nuovamente la formattazione specificando il parametro per il nome del sottosistema (utilizzando 'SUBSYS =').

CSQW049I

INDIRIZZO SLOT MENO RECENTE NON VALIDO, FORMATTAZIONE TABELLA DI TRACCIA DALLA PRIMA VOCE

Spiegazione

Esistono diversi puntatori nel blocco di controllo che definiscono la traccia. Uno punta all'inizio della memoria che contiene i dati di traccia, uno alla fine e uno al record libero successivo. Il programma di formattazione ha rilevato che il puntatore al record libero successivo non rientra nell'intervallo indicato dai puntatori all'inizio e alla fine della memoria.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua, ma dall'inizio fisico della tabella di traccia, non dal record più vecchio.

Risposta del programmatore di sistema

Se i valori dell'ora del giorno sono significativi, e in sequenza, eseguire la scansione della traccia formattata per trovare l'ultimo record di traccia scritto.

CSQW050I

ssnm NO SDWA/LOGREC, ABN=*comp - reason*, U=*userid*, M=*modulo*, C=*compid.vrm.comp-function*

Spiegazione

Questo messaggio fornisce il titolo dump SVC predefinito (SDUMP) associato a SYS1.DUMP , quando un SDWA non era disponibile durante l'elaborazione del recupero. I campi delle singole variabili contengono:

Campo

Contenuto

ssnm

Nome sottosistema MQ

ABN

Il codice di completamento dell'interruzione, seguito dal codice motivo dell'interruzione

U

L'ID utente per il singolo utente del sottosistema

M

La routine di ripristino della funzione responsabile per il dump

C

L'ID componente

VRM

La versione, il numero di rilascio e il livello di modifica di MQ

comp - funzione

La funzione component - ID

Azione di sistema

L'elaborazione del dump continua.

Risposta del programmatore di sistema

Poiché l'SDWA fornisce importanti informazioni diagnostiche per la determinazione dei problemi, l'ambiente di ripristino al momento dell'errore deve essere esaminato per determinare il motivo per cui non è stato fornito un SDWA per questo ABEND.

In un ambiente non di ripristino, potrebbero esserci motivi validi per la mancanza di un SDWA (ad esempio, l'operatore potrebbe aver avviato il dump).

CSQW051E

ERRORE DURANTE L'ELABORAZIONE DEL DUMP

Spiegazione

Questo messaggio viene generato dalla routine di ripristino del Servizio di raccolta dati dump SDUMP quando si verifica un errore durante l'elaborazione del dump.

Azione di sistema

L'elaborazione delle aree di memoria utente SUMLSTA viene terminata, viene richiesto un dump SVC e il controllo viene restituito a RTM.

Risposta del programmatore di sistema

Questo errore è documentato in SYS1.LOGREC . Questo messaggio può essere emesso a causa di un errore nel richiamo di SDUMP, o a causa di un errore in SDUMP stesso, o durante l'esame del blocco di controllo e l'accesso.

CSQW053I

REPORT INFORMAZIONI DIAGNOSTICHE VRA

Spiegazione

L'area di registrazione variabile (VRA) fa parte dell'area di lavoro di diagnostica del sistema (SDWA) e contiene le informazioni di diagnostica MQ . La VRA viene estratta e visualizzata in questo report.

Per informazioni su questo report, consultare [Risoluzione dei problemi e supporto](#) .

Azione di sistema

La formattazione del dump continua.

CSQW054I

NESSUN DATO VRA REGISTRATO IN SDWA

Spiegazione

SDWA ottenuto da SYS1.DUMP non conteneva informazioni di diagnostica nel VRA.

Azione di sistema

La generazione del report VRA è stata ignorata, l'elaborazione del formato del dump continua.

CSQW055I

IMPOSSIBILE INDIVIDUARE SDWA

Spiegazione

La IEAVTFRD (z/OS summary dump data access service routine) non è stata in grado di individuare l'SDWA nella parte dei dati di riepilogo di SYS1.DUMP . I dump SVC contengono solo un SDWA se sono avviati da MQ. Se il dump è stato avviato con qualsiasi altro mezzo (come l'operatore), l'SDWA non sarà presente.

Azione di sistema

Non viene prodotta alcuna VRA e la formattazione del dump continua.

CSQW056I

REPORT DIAGNOSTICO VRA COMPLETO

Spiegazione

Il programma di formattazione dump ha completato l'elaborazione del report di diagnostica VRA.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua.

CSQW059I

RIEPILOGO DEI LAVORI CONNESSI

Spiegazione

Segue un riepilogo delle informazioni sui lavori connessi.

Azione di sistema

Seguono le informazioni di riepilogo del lavoro.

CSQW060I

INIZIO TRACCIA AREA DI SALVATAGGIO

Spiegazione

Questo messaggio identifica l'inizio del report di traccia dell'area di salvataggio del registro MQ che viene visualizzato nella sezione formattata di un dump SVC MQ . Questo report è utile per la determinazione dei problemi perché contiene le aree di salvataggio per il blocco di esecuzione dell'agent (EB) in errore e tutti gli EB dell'agent associati, tracciati dal punto di errore e visualizzati in ordine di richiamo.

Azione di sistema

L'elaborazione del formato della traccia dell'area di salvataggio continua per l'agente EB in errore e per tutti gli agenti EB associati.

CSQW061I

SALVATAGGIO TRACCIA AREA COMPLETATO

Spiegazione

Questo messaggio indica che il report di traccia dell'area di salvataggio formattato MQ (CSQW060I) è completo.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua.

CSQW062I

R6 (*R6-contents*) NON CONTIENE UN INDIRIZZO EB VALIDO

Spiegazione

Durante l'elaborazione del formato del dump del report di traccia dell'area di salvataggio formattata MQ (CSQW060I), il registro 6 (R6) non conteneva l'indirizzo di un EB (agent execution block) valido.

Azione di sistema

L'elaborazione del formato della traccia dell'area di salvataggio è terminata per l'agent corrente EB e tutti gli EB precedenti.

CSQW063E

name (address) ASID (*asid*) NOT FOUND IN DUMP

Spiegazione

Durante l'elaborazione del report di traccia dell'area di salvataggio (CSQW060I), non è stato trovato un blocco di controllo o un'area di salvataggio nel dataset di dump.

Poiché il programma di formattazione dei dump utilizza i blocchi di controllo MQ e z/OS definiti nel campo *name* di questo messaggio per individuare le singole aree di salvataggio del registro, le aree di salvataggio successive che utilizzano il blocco di controllo *denominato* o l'area di salvataggio non verranno visualizzate nel report.

nome

Identifica il nome del blocco di controllo o dell'area di salvataggio che non è stato trovato nel dataset di dump:

SA

Indica un'area di salvataggio

ASCE

Elemento di controllo dello spazio di indirizzi MQ

EB

Blocco di esecuzione MQ

TCB

z/OS blocco di controllo attività

RB

z/OS blocco di richiesta

XSB

Blocco di stato esteso z/OS

PSA

z/OS area di salvataggio prefisso

SDWA

z/OS area di lavoro diagnostica del sistema

SSV

z/OS Area di salvataggio stato SRB

STKE

z/OS elemento stack di memoria incrociata

ADDRESS

L'indirizzo del blocco di controllo denominato o dell'area di salvataggio.

ASID

L'identificativo dello spazio di indirizzo associato al blocco di controllo o all'area di salvataggio.

A causa delle strutture di esecuzione e delle limitazioni ambientali delle strutture di controllo MQ e z/OS selezionate, alcuni blocchi di controllo e aree di salvataggio associati a questi ambienti di esecuzione non verranno inclusi nel dataset di dump.

Azione di sistema

L'elaborazione del formato della traccia dell'area di salvataggio per le catene dell'area di salvataggio correnti è terminata. L'elaborazione dell'area di salvataggio successiva varierà in base al blocco di controllo specifico o all'area di salvataggio disponibile e agli ambienti di esecuzione dell'agent MQ al momento dell'errore.

CSQW064I

ERROR BLOCCO NON TROVATO IN DUMP

Spiegazione

Il programma di formattazione dump non è stato in grado di formattare un blocco di controllo poiché non è stato possibile trovare la memoria.

Azione di sistema

La formattazione del dump continua.

CSQW065I

ERRORE LUNGHEZZA BLOCCO NON CORRETTA

Spiegazione

Durante la formattazione di un blocco di controllo, è stata rilevata una mancata corrispondenza tra la lunghezza prevista e il valore determinato dal dump.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio potrebbe essere utile quando si risolve un problema più grave perché potrebbe indicare che un blocco di controllo è stato danneggiato.

CSQW066I

ERRORE ID BLOCCO NON CORRETTO

Spiegazione

Ogni tipo di blocco di controllo ha un identificativo univoco per la verifica. Durante la formattazione del blocco di controllo, si è verificata una mancata corrispondenza tra il valore previsto e il valore trovato nel blocco di controllo nel dump.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio potrebbe indicare che la memoria è stata sovrapposta e potrebbe essere utile quando si risolve un problema più grave perché potrebbe indicare che un blocco di controllo è stato danneggiato.

CSQW067I

ERRORE BLOCCO CONCATENATO DA QUESTO BLOCCO NON TROVATO IN DUMP

Spiegazione

I blocchi di controllo possono contenere puntatori ad altri blocchi di controllo. Impossibile trovare nel dump un blocco di controllo indicato dal blocco di controllo corrente.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio potrebbe indicare che la memoria è stata sovrapposta e potrebbe essere utile quando si risolve un problema più grave. Al blocco di controllo puntato verrà associato il messaggio di errore CSQW064I .

CSQW068I

ERRORE IL BLOCCO CONCATENATO DA QUESTO BLOCCO HA UN ID NON CORRETTO

Spiegazione

Ogni tipo di blocco di controllo ha un identificativo univoco per la verifica. Durante la formattazione di un blocco di controllo indicato dal blocco di controllo corrente, si è verificata una mancata corrispondenza tra il valore previsto e il valore trovato nel blocco di controllo nel dump.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio potrebbe indicare che la memoria è stata sovrapposta e potrebbe essere utile quando si risolve un problema più grave perché potrebbe indicare che un blocco di controllo è stato danneggiato. Al blocco di controllo in errore è associato il messaggio di errore CSQW066I .

CSQW069I

ERRORE BLOCCO EYECATCHER NON CORRETTO

Spiegazione

Ogni tipo di blocco di controllo ha un eyecatcher univoco per la verifica. Durante la formattazione del blocco di controllo, si è verificata una mancata corrispondenza tra il valore previsto e il valore trovato nel blocco di controllo nel dump.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio potrebbe indicare che la memoria è stata sovrapposta e potrebbe essere utile quando si risolve un problema più grave perché potrebbe indicare che un blocco di controllo è stato danneggiato.

CSQW070I

DUMP TITLE *dump - title*

Spiegazione

Questo mostra il titolo del dump.

CSQW072I

ENTRY: MQ traccia parametro utente

Spiegazione

Questo messaggio viene immesso nella traccia formattata MQ per indicare che il blocco di controllo è stato tracciato alla voce in MQ.

CSQW073I

EXIT: Traccia del parametro utente MQ

Spiegazione

Questo messaggio viene inserito nella traccia formattata di MQ per indicare che il blocco di controllo è stato tracciato all'uscita da MQ.

CSQW074I

ERRORE: MQ traccia parametro utente

Spiegazione

Questo messaggio viene inserito nella traccia formattata di MQ per indicare che è stata eseguita la traccia del blocco di controllo poiché è stato determinato che era in errore.

CSQW075I

AVVERTENZA - i dati sono stati troncati a 256 byte

Spiegazione

Questo messaggio viene inserito nella traccia formattata MQ quando un blocco di controllo ha superato un limite di lunghezza di 256 byte.

CSQW076I

Il codice di ritorno era *mqrc*

Spiegazione

Questo messaggio viene inserito nella traccia formattata di MQ quando viene rilevato un errore. *mgrc* è il codice di ritorno. Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su questo codice.

CSQW105E

ERRORE DURANTE IL CARICAMENTO O LA CONVALIDA DI UN MODULO TABELLA STRUTTURA
BLOCCO DI CONTROLLO

Spiegazione

La funzionalità di formattazione del dump MQ non può essere utilizzata per formattare i blocchi di controllo. Si è verificato un errore durante il processo di avvio durante il tentativo di caricare uno dei moduli della tabella Control Block Structures (CSQWDST1, CSQWDST2, CSQWDST3e CSQWDST4) dalla libreria del programma MQ .

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio del gestore code continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se si prevedono problemi, arrestare il gestore code, risolvere il problema e riavviare. Se non si prevede che questo errore causerà problemi, è possibile arrestare e riavviare il gestore code in un momento appropriato.

CSQW108E

UNABLE TO START '*tipo*' TRACCIA

Spiegazione

I parametri di sistema indicano che una traccia MQ deve essere avviata automaticamente durante l'inizializzazione del gestore code, ma il gestore code non è stato in grado di avviare la traccia.

Azione di sistema

L'inizializzazione del gestore code continua.

Risposta del programmatore di sistema

Avviare la traccia con il comando START TRACE una volta completata l'inizializzazione del gestore code.

CSQW109E

PARAMETRI DI INIZIALIZZAZIONE TRACCIA NON DISPONIBILI, VALORI PREDEFINITI UTILIZZATI
PER '*type*' TRACE

Spiegazione

La funzione di tracciamento non è stata in grado di accedere ai parametri di inizializzazione della traccia definiti dalla macro CSQ6SYSP . I valori predefiniti definiti da tale macro vengono assunti per i parametri di traccia.

Azione di sistema

L'inizializzazione del gestore code continua.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare se il modulo di caricamento del parametro di sistema (la versione predefinita è denominata CSQZPARM) è mancante o inaccessibile. La traccia può essere avviata con il comando START TRACE.

CSQW120E

DEST VALUE IS INVALID FOR '*tipo*' TRACCIA

Spiegazione

E' stato immesso un comando di traccia, ma il valore di destinazione specificato non è valido per il tipo di traccia richiesto.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando TRACE è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Se è stato immesso un comando START TRACE, specificare una destinazione valida per la traccia. In caso contrario, è possibile immettere un comando DISPLAY TRACE per determinare quali tracce sono attualmente attive. Per informazioni sulle destinazioni valide, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQW121E

CLASS VALUE IS INVALID FOR '*tipo*' TRACCIA

Spiegazione

È stato immesso un comando di traccia, ma il valore della classe specificato non è valido per il tipo di traccia richiesto.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando TRACE è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Se è stato immesso un comando START TRACE, specificare una classe valida per la traccia. Altrimenti, è possibile immettere un comando DISPLAY TRACE per determinare quali opzioni sono attualmente attive. Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sulle classi valide.

CSQW122E

'*parola chiave*' IS NOT VALID FOR '*tipo*' TRACE

Spiegazione

È stato immesso un comando di traccia, ma *parola chiave* non è valida per il tipo di traccia specificato.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando TRACE è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

La parola chiave denominata deve essere omessa dal comando oppure deve essere specificato un tipo diverso di traccia. Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sulle combinazioni valide di parole chiave e tipi di traccia.

CSQW123I

csect - name LA REGISTRAZIONE DELLA TRACCIA È STATA RIPRESA IL *dest*

Spiegazione

La destinazione *dest* ha ripreso l'accettazione dei dati di traccia dopo un errore.

Azione di sistema

La registrazione dei dati è ripresa.

CSQW124E

csect - name 'type' TRACE TERMINATE RC=*code* RMID=*nn*

Spiegazione

Durante l'elaborazione della traccia *tipo*, l'elaborazione è terminata a causa di un errore. Un tipo di traccia vuoto indica che tutta la traccia è stata arrestata. RMID, visualizzato in formato decimale, identifica il gestore risorse. Per informazioni su RMID IBM MQ, consultare i comandi TRACE in [Comandi MQSC](#).

code, visualizzato in formato esadecimale, specifica il codice di ritorno, motivo o fine anomala associato all'azione. Fare riferimento a ["IBM MQ for z/OS codici"](#) a pagina 956 per informazioni su questi codici.

Viene arrestata un'altra raccolta della traccia denominata. Se è necessario riprendere la raccolta della traccia, è possibile emettere un comando START TRACE. Tuttavia, se si verifica un altro errore, il problema deve essere risolto prima di avviare nuovamente la raccolta di tracce.

Azione di sistema

L'elaborazione per il tipo di traccia denominato è stata arrestata. Il messaggio non è esternalizzato dalla routine di ripristino funzionale, ma viene emesso ogni volta che un evento IFC viene guidato in un secondo momento. Un tipo di traccia vuoto indica che tutta la traccia è stata arrestata.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare le cause dell'errore. Se è necessario raccogliere la traccia indicata, immettere un comando START TRACE per riprendere l'elaborazione.

CSQW125E

MULTIPLE VALUES NOT ALLOWED FOR *parola chiave* AND *parola chiave*

Spiegazione

Sono stati specificati più valori per entrambe le parole chiave denominate. Al massimo una di queste parole chiave è consentita a più valori su un singolo comando.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente un comando valido. Per ulteriori informazioni, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQW126E

'*type*' TRACE NOT ALLOWED, ACTIVE TRACE TABLE FULL

Spiegazione

La traccia *tipo* non può essere avviata perché la tabella di traccia attiva ha raggiunto il numero massimo di tracce attive consentite.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando DISPLAY TRACE per verificare se è stato possibile arrestare una traccia attiva. Una traccia attiva deve essere arrestata prima che venga elaborato qualsiasi altro comando di avvio traccia.

CSQW127I

L'ATTIVITÀ DI TRACCIA CORRENTE È -

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso in risposta al comando DISPLAY TRACE. Per ogni traccia attiva, il messaggio indica il numero di traccia, il tipo di traccia, la classe o le classi all'interno del tipo, le destinazioni per le voci di traccia, l'ID utente e gli RMID, come segue:

```
TNO TYPE CLASS DEST USERID RMID  tno type class dest userid rmid :  END OF TRACE REPORT
```

Il numero di traccia *tno* può essere:

01-03

Una traccia avviata automaticamente all'avvio del gestore code o una traccia avviata da un comando START TRACE.

04-32

Una traccia avviata da un comando START TRACE.

00

La traccia globale è stata avviata in modo automatico all'avvio dell'iniziatore di canali.

Note:

1. Per TRACE (S) CLASS (4) (statistiche dell'iniziatore di canali), le tracce verranno raccolte solo quando l'iniziatore di canali è attivo e il messaggio CSQX128I è stato emesso.
2. Per TRACE (A) CLASS (4) (account canale), le tracce verranno raccolte solo quando l'iniziatore del canale è attivo ed è stato emesso il messaggio CSQX126I.

CSQW130I

'type' TRACE STARTED, ASSIGNED TRACE NUMBER *numero*

Spiegazione

In risposta a un comando, o automaticamente durante l'inizializzazione del gestore code, è stata avviata una traccia *tipo* a cui è stato assegnato il numero di traccia *tno*. Sono possibili più messaggi quando il comando di avvio specifica più identificativi utente.

Azione di sistema

L'elaborazione della richiesta continua. Se la traccia specificata si applica all'iniziatore di canali, una richiesta verrà accodata: consultare il messaggio CSQW152I.

CSQW131I

STOP TRACE SUCCESSFUL FOR TRACE NUMBER (S) *tno*, ...

Spiegazione

In risposta a un comando, il numero di traccia, *tno*, ..., sono state arrestate. È possibile elencare fino a cinque numeri di traccia. Se sono state arrestate più di cinque tracce, viene inviato un altro messaggio CSQW131I.

Azione di sistema

L'elaborazione della richiesta continua. Se la traccia specificata si applica all'iniziatore di canali, una richiesta verrà accodata: consultare il messaggio CSQW152I.

CSQW132I

ALTER TRACE SUCCESSFUL FOR TRACE NUMBER *tno*

Spiegazione

Il numero di traccia *tno* è stato modificato.

Azione di sistema

L'elaborazione della richiesta continua.

CSQW133E

csect - *name* TRACE DATA LOST, *dest* NON ACCESSIBILE RC*code*

Spiegazione

La destinazione specificata ha smesso di accettare i dati di traccia durante una traccia. Alcune condizioni esterne hanno causato il rifiuto dei dati. Il motivo dell'errore è definito dal codice di ritorno (RC). Il valore di *codice* può essere:

- Il codice di ritorno esadecimale da SMF. Consultare il manuale *MVS System Management Facilities (SMF)* per il valore specifico.
- Il codice di ritorno esadecimale dalla richiesta GTF

04

La traccia GTF e / o la traccia USR non è attiva

- Il codice di ritorno esadecimale dalla richiesta SRV

10

La routine di funzionalità non è presente

xx

Il codice di ritorno della routine di funzionalità

Azione di sistema

L'elaborazione della traccia continua, anche se i dati vengono persi.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la funzione GTF o SMF per determinare il motivo per cui i dati non vengono accettati. È possibile immettere un comando START TRACE per registrare i dati in un'altra destinazione. Il comando DISPLAY TRACE mostra quali tipi di dati sono stati registrati nella destinazione specificata.

Consultare il manuale *MVS System Management Facilities (SMF)* per una spiegazione del valore del codice di ritorno.

CSQW135I

'type' TRACE GIÀ ATTIVO, TRACE NUMBER *tno*

Spiegazione

La traccia *tipo* era già attiva con numero traccia *tno*.

Azione di sistema

L'elaborazione della traccia già in corso continuerà.

CSQW137I

TRACCIA SPECIFICATA NON ATTIVA

Spiegazione

Le alternative sono:

- Un comando ha richiesto un'azione per una traccia specifica, ma tale traccia non è stata trovata nella tabella di traccia attiva.
- Un comando ha richiesto un'azione per tutte le tracce, ma non ci sono tracce attive.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando continua.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere un comando DISPLAY TRACE non qualificato (cioè, DISPLAY TRACE (*) senza altre parole chiave) per determinare tutte le voci di traccia attive.

CSQW138E

IFCID *ifcid* - *number* IS INVALID

Spiegazione

Il numero IFCID specificato è al di fuori dell'intervallo di numeri IFCID validi o è un numero IFCID che non è consentito su un comando di traccia.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando di traccia viene terminata prima che venga eseguita qualsiasi funzione di traccia.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare i comandi TRACE in [Comandi MQSC](#) e [Traccia riga](#).

CSQW144E

INIZIATORE CANALE NON ATTIVO

Spiegazione

TRACE (CHINIT) è stato specificato, ma l'iniziatore del canale non è attivo.

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Emettere il comando START CHINIT per avviare l'iniziatore di canali e immettere nuovamente il comando.

CSQW149E

RMID 231 È OBSOLETO - UTILIZZARE LA TRACCIA (CHINIT)

Spiegazione

Il comando specifica RMID 231, che è stato precedentemente utilizzato per le tracce dell'iniziatore di canali, ma ora è obsoleto. Per le tracce dell'iniziatore di canali, specificare TRACE (CHINIT).

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere il comando correttamente. Se è richiesta la traccia del gestore code e dell'iniziatore di canali, immettere due comandi separati.

CSQW152I

RICHIESTA TRACCIA PER INIZIATORE CANALE ACCODATA

Spiegazione

L'elaborazione iniziale per un comando di traccia è stata completata correttamente. Il comando richiede un'ulteriore azione da parte dell'iniziatore del canale, per cui è stata accodata una richiesta.

Azione di sistema

È stata accodata una richiesta per l'iniziatore di canali. Ulteriori messaggi verranno prodotti una volta completato il comando.

CSQW153E

csect - name MEMORIA NON DISPONIBILE PER LA NUOVA TABELLA DI TRACCIA

Spiegazione

Memoria insufficiente in ECSA per una nuova tabella di traccia globale come richiesto da un comando SET SYSTEM TRACTBL precedente.

Azione di sistema

L'elaborazione continua utilizzando la tabella di traccia globale esistente.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare come viene utilizzato lo storage ECSA. Immettere un ulteriore comando SET SYSTEM TRACTBL per impostare la dimensione della tabella di traccia su un valore accettabile.

CSQW200E

Errore durante la macro STORAGE OTTIENI. Codice di ritorno = *rc*

Spiegazione

La macro z/OS STORAGE è stata emessa per ottenere memoria per il programma di formattazione della traccia. La richiesta non è riuscita con codice di ritorno *rc*.

Azione di sistema

La formattazione dei blocchi di controllo si arresta e viene prodotto un dump esadecimale del record. (Questo potrebbe essere solo una parte del record logico.)

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Assembler Services Reference* per informazioni su *rc*. Di solito, è possibile risolvere questo problema aumentando la dimensione del TSO o della regione batch. Una volta risolto il problema, ritentare l'operazione.

CSQW201E

Errore durante la macro STORAGE RELEASE. Codice di ritorno = *rc*

Spiegazione

La macro z/OS STORAGE è stata immessa per rilasciare della memoria. La richiesta non è riuscita con codice di ritorno *rc*.

Azione di sistema

La formattazione dei blocchi di controllo si arresta e viene prodotto un dump esadecimale del record. (Questo potrebbe essere solo una parte del record logico.)

Risposta del programmatore di sistema

Provare ad elaborare nuovamente il dump. Se il problema persiste, annotare il valore di *rce* contattare il centro di supporto IBM .

CSQW202E

È stato rilevato un record di traccia incompleto

Spiegazione

Un record di traccia lungo è stato segmentato e il record iniziale per il record attualmente in fase di elaborazione non è stato elaborato.

Ciò di solito si verifica quando i record all'interno di un intervallo di tempo sono stati selezionati per l'elaborazione. Il record con l'indicatore di inizio segmento è probabilmente precedente all'inizio dell'intervallo di tempo selezionato. Ciò può verificarsi anche se GTF (Generalized Trace Facility) non è in grado di scrivere tutti i record nel dataset GTF.

Azione di sistema

Viene prodotto un dump esadecimale del record e la formattazione continua con il record successivo. (Si riceverà questo messaggio per ogni parte successiva di questo record logico.)

Risposta del programmatore di sistema

Selezionare un'ora di inizio leggermente precedente per l'intervallo di tempo (ad esempio un decimo di secondo) e ripetere l'operazione. Se l'operazione non ha esito positivo, è possibile che la tabella di traccia sia stata impacchettata e che il record iniziale sia stato sovrascritto.

CSQW204E

Errore interno

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene prodotto un dump esadecimale del record e la formattazione continua con il record successivo. Questo messaggio potrebbe essere seguito dal messaggio CSQW202E.

Risposta del programmatore di sistema

Provare ad elaborare nuovamente il dump. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

CSQW205E

Errore interno

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Questo e tutti i record successivi vengono visualizzati in formato esadecimale. La formattazione della traccia IBM MQ viene eliminata.

Risposta del programmatore di sistema

Provare ad elaborare nuovamente il dump. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

CSQW206I

Record di account

Spiegazione

Questo messaggio identifica questo record come un record di account.

Azione di sistema

Viene prodotto un dump esadecimale del record e la formattazione continua con il record successivo.

CSQW207I

È stata rilevata una sezione di definizione automatica null

Spiegazione

Il programma di formattazione della traccia MQ ha rilevato una sezione a definizione automatica di lunghezza zero.

Azione di sistema

La formattazione continua con la successiva sezione a definizione automatica.

CSQW208E

Rilevato indirizzo non valido

Spiegazione

Al programma di formattazione della traccia MQ è stato passato un indirizzo non valido. L'indirizzo è in memoria insufficiente.

Azione di sistema

La formattazione del record viene eliminata. La formattazione continua con il record successivo.

CSQW209I

È stato rilevato un elemento dati di lunghezza null

Spiegazione

Il programma di formattazione della traccia MQ ha rilevato un elemento dati di lunghezza zero.

Azione di sistema

La formattazione continua con l'elemento dati successivo.

CSQW210E

Rilevato record non valido

Spiegazione

Il formato di un record era diverso dal formato previsto dal programma di formattazione di traccia IBM MQ .

Azione di sistema

Viene prodotto un dump esadecimale e la formattazione continua con il record successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Provare ad elaborare nuovamente il dump. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

CSQW701E

csect - name richiesta ENFREQ non riuscita, RC=*rc*

Spiegazione

Richiesta ENFREQ z/OS non riuscita. *rc* è il codice di ritorno (in esadecimale) dalla richiesta.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS MVS Authorized Assembler Services Reference* per informazioni sui codici di ritorno dalle richieste [ENFREQ LISTEN](#) e [ENFREQ DELETE](#).

Messaggi di accodamento distribuiti (CSQX ...)**CSQX000I**

IBM WebSphere MQ per z/OS Vn

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso all'avvio dell'iniziatore di canali e mostra il livello di release.

CSQX001I

Avvio dell'iniziatore di canali *csect - name*

Gravità

0

Spiegazione

Lo spazio di indirizzo dell'iniziatore di canali è in fase di avvio, in seguito a un comando [START CHINIT](#).

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio dell'iniziatore di canali inizia. Il messaggio [CSQX022I](#) viene inviato quando il processo di avvio è stato completato.

CSQX002I

csect - name il gruppo di condivisione code è *qsg*

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso durante l'elaborazione di avvio dell'iniziatore di canali o in risposta al comando [DISPLAY CHINIT](#) se il gestore code utilizzato dall'iniziatore di canali si trova in un gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQX003I

csect - name Modulo parametro obsoleto ignorato

Gravità

0

Spiegazione

Il comando [START CHINIT](#) ha specificato un nome modulo parametro utilizzando la parola chiave PARM. L'utilizzo di un modulo parametro dell'iniziatore di canali è obsoleto, pertanto il nome viene ignorato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

I parametri dell'iniziatore di canali sono specificati dagli attributi del gestore code. Utilizzare il comando ALTER QMGR per impostare i valori desiderati.

CSQX004I

L'iniziatore del canale sta utilizzando *mm* MB di memoria locale, *nn* MB sono liberi

Spiegazione

Mostra la quantità di memoria virtuale attualmente utilizzata e disponibile nella regione privata estesa. Entrambi i valori sono visualizzati in megabyte (1048576 byte) e sono approssimazioni.

Questo messaggio viene registrato all'avvio del programma di avvio del canale e quindi ogni ora se l'utilizzo non cambia o quando l'utilizzo della memoria cambia (in aumento o in diminuzione) di oltre il 2%.

La quantità di memoria della regione privata estesa attualmente utilizzata è fornita anche nel campo *qcctstus* nel record SMF 115, sottotipo 231.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Al momento non è richiesta alcuna azione. Tuttavia, una ricorrenza frequente di questo messaggio potrebbe indicare che il sistema sta operando oltre la regione ottimale per la configurazione corrente.

CSQX005E

Avvio dell'iniziatore di canale *csect - name* non riuscito

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione dell'avvio dell'iniziatore di canali.

Azione di sistema

L'attività avviata dell'iniziatore di canali termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX006E

csect - name Iniziatore di canale non riuscito durante l'arresto

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione della chiusura dell'iniziatore del canale.

Azione di sistema

L'attività avviata dell'iniziatore di canali termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX007E

csect - name Impossibile connettersi al gestore code *qmgr - name*, MQCC=*mqqc* MQRC=*mqrc* (*mqrc - text*)

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo dell'iniziatore di canali di connettersi al gestore code ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Se l'errore si è verificato durante la procedura di avvio dell'iniziatore di canali, l'iniziatore di canali non viene avviato. In altri casi, il componente in cui si è verificato l'errore (agent del canale dei messaggi, dispatcher, attività secondaria dell'adattatore, attività secondaria del server SSL, gestore repository o listener) non viene avviato e la funzione che fornisce non è disponibile; nella maggior parte dei casi, il risultato finale è che l'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX008E

csect - *name* Impossibile disconnettersi dal gestore code *qmgr* - *name*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc* - *text*)

Gravità

4

Spiegazione

Un tentativo dell'iniziatore di canali di disconnettersi dal gestore code ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX009I

csect - *name* Iniziatore di canali in fase di arresto

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione dell'iniziatore; l'iniziatore del canale non può continuare.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX010I

csect - *name* Iniziatore di canali arrestato

Gravità

0

Spiegazione

L'iniziatore del canale è terminato a seguito di un errore, come riportato nei precedenti messaggi.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX011I

csect - name Allegato client disponibile

Gravità

0

Spiegazione

I client possono essere collegati e i canali MQI possono essere utilizzati con l'iniziatore di canali.

Azione di sistema

L'elaborazione dell'avvio dell'iniziatore di canali continua.

CSQX012E

csect - name Impossibile aprire il dataset *ddname*

Gravità

4

Spiegazione

Non è stato possibile aprire il dataset *ddname*, come riportato nei precedenti messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le funzioni che richiedono il dataset verranno inibite. Ad esempio, se il dataset della libreria di uscita CSQXLIB non può essere aperto, le uscite di definizione automatica del canale e del canale utente non saranno disponibili e i canali che le utilizzano non verranno avviati. Se non è possibile aprire il dataset delle informazioni sull'errore CSQSNAP, le informazioni sull'errore andranno perse.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX013I

csect - name Address conflict for listener, port *port* address *ip - address*, TRPTYPE = TCP
INDISCU=disposition

Gravità

4

Spiegazione

È stato emesso un comando `STOP LISTENER` o `START LISTENER` specificando TRPTYPE (*trptype*) e INDISP (*disposition*), ma tale listener era già attivo per una combinazione di porta e indirizzo IP in conflitto con la porta e l'indirizzo IP richiesti. Se *ip - address* è '*', tutti gli indirizzi IP sono stati richiesti.

La combinazione di porta e indirizzo IP specificata deve corrispondere a una combinazione per cui il listener è attivo. Non può essere un superset o un sottoinsieme di tale combinazione.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando correttamente, se necessario.

CSQX014E

csect - name Il listener ha superato il limite di canale, TRPTYPE=*trptype* IN=*disposition*

Gravità

8

Spiegazione

Il numero di canali correnti che utilizzano *trptype* del sistema di comunicazione indicato è il massimo consentito. Il listener non può accettare una richiesta in entrata per avviare un altro canale; se il valore massimo è 0, il listener stesso non può essere avviato. (Il nome del canale richiesto non può essere determinato perché il listener non può accettare la richiesta.) I canali correnti includono canali arrestati e nuovi tentativi, nonché canali attivi.

disposizione mostra il tipo di richieste in entrata che il listener stava gestendo:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Il valore massimo consentito è specificato nell'attributo del gestore code TCPCHL o LU62CHL , ma può essere ridotto in caso di errore di un dispatcher o se le risorse TCP/IP sono limitate (come riportato dal messaggio [CSQX118I](#)).

Azione di sistema

Il canale o il listener non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il valore massimo consentito è zero, le comunicazioni che utilizzano il sistema indicato *trptype* non sono consentite e non è possibile avviare tali canali. Anche il listener non può essere avviato.

Se il valore massimo consentito è diverso da zero, attendere che alcuni dei canali operativi terminino prima di riavviare il canale remoto oppure utilizzare il comando [ALTER QMGR](#) per aumentare TCPCHL o LU62CHL.

CSQX015I

csect - name avviati i dispatcher, *non riusciti* non riusciti

Gravità

0

Spiegazione

La procedura di avvio dell'iniziatore di canali ha avviato il numero richiesto di dispatcher; i dispatcher *avviati* sono stati avviati correttamente e i dispatcher *non riusciti* non sono stati avviati.

Azione di sistema

L'elaborazione dell'avvio dell'iniziatore di canali continua. Il numero di canali TCP/IP e LU 6.2 correnti consentiti verrà ridotto proporzionalmente se alcuni dispatcher non sono stati avviati.

Risposta del programmatore di sistema

Se il messaggio indica che alcuni dispatcher hanno avuto esito negativo, esaminare il problema riportato nei precedenti messaggi.

CSQX016I

csect - name Listener già avviato, TRPTYPE=*trptype* IN=*disposition*

Gravità

0

Spiegazione

È stato emesso un comando START LISTENER specificando TRPTYPE (*trptype*) e INDISP (*disposizione*), ma tale listener era già attivo.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX017I

csect - name Listener già avviato, porta *porta* indirizzo *indirizzo - ip*, TRPTYPE=TCP TRPTYPE=TCP
INDISCUIT=*disposizione*

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando START LISTENER specificando TRPTYPE (TCP) e INDISP (*disposizione*), ma tale listener era già attivo per la porta e l'indirizzo IP richiesti. Se *ip - address* è '*', tutti gli indirizzi IP sono stati richiesti.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX018I

csect - name Listener già arrestato o in fase di arresto, TRPTYPE=*trptype* IN=*disposition*

Gravità

0

Spiegazione

È stato emesso un comando STOP LISTENER o START LISTENER specificando TRPTYPE (*trptype*) e INDISP (*disposition*), ma tale listener era già stato arrestato o in fase di arresto.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX019I

csect - name Listener già arrestato o in fase di arresto, porta *porta* indirizzo *indirizzo - ip*,
TRPTYPE=TCP INDISCUIT=*disposizione*

Gravità

0

Spiegazione

È stato emesso un comando STOP LISTENER o START LISTENER specificando TRPTYPE (*trptype*) e INDISP (*disposition*), ma tale listener era già stato arrestato o in fase di arresto per la porta e l'indirizzo IP richiesti. Se *ip - address* è '*', tutti gli indirizzi IP sono stati richiesti.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX020I

csect - name Ripristino del canale condiviso completato

Gravità

0

Spiegazione

La procedura di avvio dell'iniziatore del canale ha completato correttamente il processo di recupero del canale condiviso, per i canali di proprietà propria e per i canali di proprietà di altri gestori code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori dettagli, consultare il messaggio [CSQM052I](#) emesso dal gestore code.

CSQX021E

csect - name Errore di ripristino del canale condiviso

Gravità

0

Spiegazione

La procedura di avvio dell'iniziatore di canali non ha completato il processo di recupero del canale condiviso perché si è verificato un errore.

Azione di sistema

Il processo di recupero è terminato; alcuni canali potrebbero essere stati recuperati, mentre altri no.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori dettagli, consultare i messaggi di errore (ad esempio [CSQM053E](#)) emessi dal gestore code. Una volta risolto il problema, avviare manualmente i canali non recuperati oppure riavviare l'iniziatore del canale.

CSQX022I

csect - name Inizializzazione dell'iniziatore di canali completata

Gravità

0

Spiegazione

L'inizializzazione dell'iniziatore di canali è stata completata normalmente e l'iniziatore di canali è pronto per l'uso. Tenere presente, tuttavia, che l'elaborazione del dataset del comando CSQINPX potrebbe essere ancora in corso; il suo completamento viene visualizzato dal messaggio [CSQU012I](#).

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX023I

csect - name Listener avviato, port *port* address *ip - address* TRPTYPE=*trptype* INDISCU TI=*disposition*

Gravità

0

Spiegazione

Un listener è stato avviato specificando TRPTYPE (*trptype*) e INDISP (*disposizione*). Ciò potrebbe essere dovuto all'immissione di un comando START LISTENER o al nuovo tentativo del listener. Tale listener è attivo per la porta e l'indirizzo IP richiesti. Se *ip - address* è *, sono stati richiesti tutti gli indirizzi IP.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX024I

csect - name Listener arrestato, porta *porta* indirizzo *ip - address* TRPTYPE=*trptype* INDISCU TI=*disposizione*

Gravità

0

Spiegazione

È stato emesso un comando `STOP LISTENER` specificando `TRPTYPE` (*trptype*) e `INDISP` (*disposizione*) oppure IBM MQ ha tentato di arrestare un listener a causa di un errore. Tale listener non è più attivo per la porta e l'indirizzo IP richiesti. Se *ip - address* è *, sono stati richiesti tutti gli indirizzi IP.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX026E

csect - name Impossibile individuare l'intestazione della traccia, RC=12

Gravità

8

Spiegazione

La routine di formattazione della traccia non è stata in grado di individuare le informazioni di controllo traccia nello spazio dati di traccia in un dump dello spazio di indirizzo dell'iniziatore di canali.

Azione di sistema

La formattazione termina.

Risposta del programmatore di sistema

La causa più probabile è che il dump non sia stato prodotto correttamente. Creare nuovamente il dump e riprovare.

CSQX027E

csect - name Impossibile ottenere la memoria, RC=codice di ritorno

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di ottenere della memoria non è riuscito. *return - code* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio `STORAGE z/OS`.

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agente del canale dei messaggi, dispatcher, attività secondaria dell'adattatore, attività secondaria del server SSL, listener, gestore repository, supervisore o programma di formattazione della traccia) generalmente termina; in molti casi, il risultato finale sarà la chiusura dell'iniziatore del canale.

Risposta del programmatore di sistema

Andare al volume appropriato del manuale *z/OS MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta `STORAGE`.

CSQX028E

csect - name Impossibile liberare memoria, RC=codice di ritorno

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di rilasciare della memoria non è riuscito. *return - code* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio `STORAGE z/OS`.

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agent del canale dei messaggi, dispatcher, attività secondaria dell'adattatore, attività secondaria del server SSL, gestore repository o listener) generalmente ignora l'errore e continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Andare al volume appropriato del manuale *z/OS MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta STORAGE.

CSQX029I

csect - name Gestore code *qmgr - name* in fase di arresto, MQCC=*mqqc* MQRC=*mqrc* (*mqrc - text*)

Gravità

0

Spiegazione

In risposta a una chiamata API MQ, il gestore code ha notificato all'iniziatore del canale che si sta arrestando.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqqc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX030I

csect - name 'type' trace started, assigned trace number *tno*

Spiegazione

Durante l'inizializzazione dell'iniziatore di canali, è stata avviata automaticamente una traccia di *tipo* e è stato assegnato il numero di traccia *tno*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQX031E

csect - name Il gestore del comando di inizializzazione è terminato in modo anomalo, motivo=*00sssuuu*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore del comando di inizializzazione, che elabora il dataset del comando CSQINPX, sta terminando in modo anomalo. *sss* è il codice di completamento del sistema e *uuu* è il codice di completamento dell'utente (entrambi in esadecimale).

Azione di sistema

Il gestore del comando di inizializzazione termina in modo anomalo, ma l'iniziatore del canale continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se viene visualizzato un codice di completamento del sistema, consultare il manuale *MVS System Codes* per informazioni sul problema; il messaggio sarà normalmente preceduto da altri messaggi che forniscono ulteriori informazioni.

La causa più probabile è una definizione errata dei dataset CSQINPX e CSQOUTX. Per informazioni sul gestore comandi di inizializzazione e questi dataset, consultare Comandi di inizializzazione. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

CSQX032I

csect - name Gestore comandi di inizializzazione terminato

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore comandi di inizializzazione, che elabora il dataset del comando CSQINPX, è stato terminato prima di completare tutti i comandi perché l'iniziatore del canale è in fase di arresto e quindi non può elaborare ulteriori comandi.

Azione di sistema

Il gestore del comando di inizializzazione termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al dataset CSQOUTX per informazioni sui comandi elaborati. Se l'iniziatore del canale non si arresta a causa di un comando STOP, fare riferimento ai messaggi precedenti per informazioni sul problema che ne causa l'arresto.

Per informazioni sul gestore comandi di inizializzazione, consultare [Comandi di inizializzazione](#).

CSQX033E

csect - name Iniziatore di canali in fase di arresto a causa di errori

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione dell'iniziatore; l'iniziatore del canale non può continuare.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX034I

csect - name Iniziatore di canale in fase di arresto perché il gestore code è in fase di arresto

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code ha notificato all'iniziatore di canali che è in fase di arresto.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

CSQX035I

csect - name Connessione al gestore code *qmgr - name* in fase di arresto o interrotta, MQCC=*mqcc*
MQRC=*mqrc* (*mqrc - text*)

Gravità

0

Spiegazione

In risposta a una chiamata API di MQ, l'iniziatore del canale ha rilevato che la relativa connessione al gestore code non è più disponibile.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX036E

csect - *name* Impossibile aprire *object* - *type(name)*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc* - *text*)

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQOPEN per *nome* non è riuscita; *tipo* - *oggetto* indica se *nome* è un nome coda, un nome gestore code, un nome elenco nomi, un nome canale, un nome argomento o un nome delle informazioni di autenticazione. (L'iniziatore di canali può accedere alle definizioni di canale e alle informazioni di autenticazione come oggetti utilizzando MQ API.)

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agent canale messaggi, dispatcher, attività secondaria dell'adattatore, attività secondaria del server SSL, gestore repository, listener o supervisore) termina. Nel caso di un MCA (message channel agent), il canale associato verrà arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

La causa più comune del problema è che le definizioni di canale e coda non sono corrette.

CSQX037E

csect - *name* Impossibile ottenere il messaggio da *name*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc* - *text*)

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQGET per la coda *nome* ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agent canale messaggi, dispatcher, attività secondaria dell'adattatore, attività secondaria del server SSL, gestore repository, listener o supervisore) termina. Nel caso di un MCA (message channel agent), il canale associato verrà arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX038E

csect - *name* Impossibile inserire il messaggio in *name*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc* - *text*)

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQPUT per la coda *nome* ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agent canale messaggi, dispatcher, attività secondaria dell'adattatore, attività secondaria del server SSL, gestore repository, listener o supervisore) termina. Nel caso di un MCA (message channel agent), il canale associato verrà arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX039E

csect - *name* Impossibile chiudere *name*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc* - *text*)

Gravità

4

Spiegazione

Una chiamata MQCLOSE per *nome* non è riuscita; *nome* può essere un nome coda, un nome gestore code, un nome elenco nomi, un nome canale o un nome delle informazioni di autenticazione. L'iniziatore di canali può accedere alle definizioni di canale e alle informazioni di autenticazione come oggetti utilizzando l'API IBM MQ .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX040E

csect - *name* Impossibile interrogare gli attributi per *name*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc* - *text*)

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQINQ per *name* non è riuscita; *name* può essere un nome coda, un nome gestore code, un nome elenco nomi, un nome canale o un nome delle informazioni di autenticazione. (L'iniziatore di canali può accedere alle definizioni di canale e alle informazioni di autenticazione come oggetti utilizzando MQ API.)

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agent canale messaggi, dispatcher, attività secondaria dell'adattatore, attività secondaria del server SSL, gestore repository, listener o supervisore) termina. Nel caso di un MCA (message channel agent), il canale associato verrà arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX041E

csect - *name* Impossibile impostare gli attributi per *name*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc* - *text*)

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQSET per la coda *nome* ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agent del canale dei messaggi, dispatcher, attività secondaria dell'adattatore, attività secondaria del server SSL, listener o supervisore) termina. Nel caso di un MCA (message channel agent), il canale associato verrà arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc* - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX042E

csect - *name* Impossibile definire *comp* su CTRACE, RC=*rc* reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile definire le definizioni del componente CTRACE (per il componente *comp*) richieste dall'iniziatore del canale. *rc* è il codice di ritorno e *motivo* è il codice motivo (entrambi in formato esadecimale) dal servizio CTRACE z/OS .

Azione di sistema

L'iniziatore di canali non si avvia.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni relative al codice di ritorno dalla richiesta [CTRACE](#) .

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX043E

csect - *name* Impossibile cancellare *comp* da CTRACE, RC=*rc* reason=*reason*

Gravità

4

Spiegazione

Non è stato possibile eliminare le definizioni del componente CTRACE (per il componente *comp*) utilizzato dall'iniziatore del canale. *rc* è il codice di ritorno e *motivo* è il codice motivo (entrambi in formato esadecimale) dal servizio CTRACE z/OS .

Azione di sistema

L'elaborazione della chiusura dell'iniziatore del canale continua.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni relative al codice di ritorno dalla richiesta [CTRACE](#) .

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX044E

csect - *name* Impossibile inizializzare le routine PC, RC=*rc* reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile definire le routine PC richieste dall'iniziatore di canali. Il codice di errore *motivo* mostra quale servizio z/OS non è riuscito:

00E74007

LXRES non riuscito

00E74008

ETCRE non riuscito

00E74009

ETCON non riuscito

rc è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio z/OS indicato.

Azione di sistema

L'iniziatore di canali non si avvia.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Authorized Assembler Services Reference* per informazioni sui codici di ritorno dai servizi z/OS . Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX045E

csect - name Impossibile caricare *nome - modulo*, motivo=*ssssrrr*

Spiegazione

L'iniziatore del canale non è riuscito a caricare un modulo richiesto. *ssss* è il codice di completamento e *rrrr* è il codice motivo (entrambi in formato esadecimale) dal servizio LOAD z/OS .

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agent del canale dei messaggi, dispatcher, attività secondaria dell'adattatore, attività secondaria del server SSL, gestore repository o listener) non viene avviato e la funzione che fornisce non è disponibile; in molti casi, il risultato finale è che l'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Ricercare nella console i messaggi che indicano il motivo per cui il modulo non è stato caricato. Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sui codici dalla richiesta LOAD.

Verificare che il modulo si trovi nella libreria richiesta e che vi si faccia riferimento correttamente. L'iniziatore del canale tenta di caricare questo modulo dai data set della libreria nell'istruzione STEPLIB DD della procedura JCL dell'attività avviata xxxxCHIN.

CSQX046E

csect - name impossibile inizializzare i servizi di conversione dati, motivo=*motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile inizializzare i servizi di conversione dati richiesti dall'iniziatore di canali. Il codice di errore *motivo* mostra perché:

00C10002

Impossibile caricare i moduli

00C10003

Memoria insufficiente

altro

Errore interno

Azione di sistema

L'iniziatore di canali non si avvia.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi che indicano che un modulo non è stato caricato. Verificare che il modulo si trovi nella libreria richiesta e che vi si faccia riferimento correttamente. L'iniziatore del canale tenta di caricare questo modulo dai data set della libreria nell'istruzione STEPLIB DD della procedura JCL dell'attività avviata xxxxCHIN.

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX047E

csect - name Impossibile eseguire il commit dei messaggi per il *nome*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc - text*)

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQCMIT che coinvolge i messaggi per la coda *nome* ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (supervisore) termina.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX048I

csect - name Impossibile convertire il messaggio per *name*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc - text*)

Gravità

0

Spiegazione

Un messaggio inserito in una coda bridge IMS *nome* ha richiesto la conversione dei dati, ma la conversione non è stata eseguita correttamente.

Azione di sistema

Il messaggio viene inserito senza conversione e l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX049E

csect - name Impossibile richiamare il token per il nome *name*, RC=*rc*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile richiamare un token in una coppia nome / token richiesto dall'iniziatore del canale. *rc* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio IEANTRT z/OS .

Azione di sistema

L'iniziatore di canali non si avvia.

Risposta del programmatore di sistema

Ricercare nella console i messaggi che indicano il motivo per cui il modulo non è stato caricato.

Andare al volume appropriato del manuale *z/OS MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta IEANTRT .

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX050E

csect - name Impossibile creare l'elenco accessi per il gestore code, RC=*rc*

Gravità

8

Spiegazione

L'iniziatore del canale non è stato in grado di creare l'elenco di accesso alla memoria necessario per il gestore code da utilizzare. *rc* è il codice di ritorno (in esadecimale) del servizio ALESERV z/OS .

Azione di sistema

L'iniziatore di canali non si avvia.

Risposta del programmatore di sistema

Andare al volume appropriato del manuale *z/OS MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta [ALESERV](#) .

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX051E

csect - name Impossibile condividere la memoria con il gestore code, RC=*rc*

Gravità

8

Spiegazione

Una richiesta dell'iniziatore di canali per consentire al gestore code di condividere parte della memoria non è riuscita. *rc* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio IARVSERV z/OS .

Azione di sistema

L'iniziatore di canali non si avvia.

Risposta del programmatore di sistema

Andare al volume appropriato del manuale *z/OS MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta [IARVSERV](#) .

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX052E

csect - name Collegamento attività timer non riuscito, RC=*codice - ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile collegare l'attività del gestore repository. *codice - ritorno* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio ATTACH z/OS .

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta ATTACH. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX053E

csect - name Informazioni sull'errore registrate nel dataset CSQSNAP

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno. Le informazioni relative all'errore vengono scritte nel dataset identificato dall'istruzione CSQSNAP DD della procedura JCL dell'attività avviata dell'iniziatore di canali, xxxxCHIN.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQX054E

csect - name Repository manager terminato in modo anomalo, motivo=sssuuu - *reason*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository sta terminando in modo anomalo perché si è verificato un errore che non è possibile correggere. sss è il codice di completamento del sistema, uuu è il codice di completamento utente e *motivo* è il codice motivo associato (tutto in esadecimale).

Azione di sistema

Il gestore repository termina in modo anomalo e viene emesso un dump. L'iniziatore del canale tenterà di riavviarlo.

Risposta del programmatore di sistema

I codici di completamento utente sono generalmente il risultato di errori rilevati da Language Environment; per informazioni su questi codici, consultare *Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages* . Altrimenti, contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

CSQX055E

csect - name Collegamento gestore repository non riuscito, RC=*codice di ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile collegare l'attività del gestore repository. *codice - ritorno* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio ATTACH z/OS .

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta ATTACH. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX056E

csect - name Richiesta dei servizi di preinizializzazione non riuscita, codice funzione =*func*, RC=*rc*

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata ai servizi di pre - inizializzazione (CEEPIPI) non è riuscita. *func* è il codice funzione utilizzato (in decimale) e *rc* è il codice di ritorno (in esadecimale) dalla chiamata.

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agent del canale dei messaggi o attività secondaria del server SSL) termina. Nel caso di un MCA (message channel agent), il canale associato verrà arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *Language Environment per z/OS & VM Programming Guide* per informazioni sul codice di ritorno dalla chiamata CEEPIPI. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX057E

csect - name Collegamento dell'attività della cache del cluster non riuscito, RC=*codice di ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile collegare l'attività cache del cluster dell'iniziatore di canale. *codice - ritorno* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio ATTACH z/OS .

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta ATTACH. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX058E

csect - name Pause service *nome - servizio* non riuscito, RC=*codice - ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'elaborazione di un elemento di pausa. *return - code* è il codice di ritorno (in esadecimale) da z/OS pause service *nome - servizio*.

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agent del canale messaggi, gestore repository, attività di estensione della cache del cluster) di solito termina; in molti casi, il risultato finale sarà che l'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX059E

csect - name Impossibile aumentare la cache del cluster

Gravità

8

Spiegazione

La cache del cluster dinamico non può essere aumentata perché l'attività della cache del cluster iniziatore del canale ha rilevato un errore.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX060E

csect - name Collegamento attività Pub / Sot accodata non riuscito, RC=*codice - motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile collegare l'attività di pubblicazione / sottoscrizione accodata. Il *codice di ritorno* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio ATTACH z/OS .

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta ATTACH. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX061E

csect - name Distributed Pub / Sub Offloader task attach failed, RC=*return - code*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile collegare l'attività Offloader pubblicazione / sottoscrizione distribuita. *Codice di ritorno* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio ATTACH di z/OS .

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta ATTACH. Se non si è in grado di risolvere questo problema, contattare il centro di assistenza IBM .

CSQX062E

csect - name Le attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuite non dispongono dell'autorità di comando sufficiente

Gravità

8

Spiegazione

L'attributo del gestore code PSMODE ha un valore diverso da DISABLED ma l'iniziatore del canale non dispone dell'autorizzazione sufficiente per immettere il comando DISPLAY PUBSUB . Fino a quando tale autorizzazione non viene concessa, la pubblicazione / sottoscrizione distribuita non è disponibile.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale tenta di riavviare le attività di pubblicazione / sottoscrizione distribuite ad intervalli di 1 minuto. Questo messaggio viene emesso ad ogni successivo tentativo fino a quando l'autorità richiesta non è stata concessa o la pubblicazione / sottoscrizione non è disabilitata.

Risposta del programmatore di sistema

Concedere all'iniziatore di canali l'autorità richiesta per accedere alle code del server dei comandi ed emettere il comando DISPLAY PUBSUB. Per le definizioni di sicurezza richieste, consultare Considerazioni sulla sicurezza per l'iniziatore di canali su z/OS. In alternativa, se non è richiesta alcuna operazione di pubblicazione - sottoscrizione, l'impostazione dell'attributo del gestore code PSMODE su DISABLED impedisce l'emissione di questo messaggio.

CSQX063I

csect - name Distributed Pub / Sub Offloader avviato

Gravità

0

Spiegazione

L'attività Offloader pubblicazione / sottoscrizione distribuita è stata avviata correttamente.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuno

CSQX064I

csect - name Distributed Pub / Sub Offloader arrestato

Gravità

0

Spiegazione

L'attività Offloader del comando di pubblicazione / sottoscrizione distribuita è stata arrestata. Questo può essere per uno dei tre motivi:

- L'iniziatore del canale è in fase di arresto.
- L'iniziatore del canale è in fase di avvio e le code utilizzate dall'offloader di pubblicazione / sottoscrizione distribuito non sono state definite perché non è richiesta l'elaborazione del comando di pubblicazione / sottoscrizione distribuito.
- Si è verificato un errore

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la pubblicazione / sottoscrizione distribuita non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Se si è verificato un errore, esaminare il problema riportato nei precedenti messaggi.

CSQX065E

csect - name Errore non previsto nell'offloader pub/sub distribuito

Gravità

8

Spiegazione

L'offloader del comando di pubblicazione / sottoscrizione distribuito ha rilevato un errore non previsto

Azione di sistema

La pubblicazione / sottoscrizione distribuita potrebbe non essere più disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti. Se non ce ne sono o se questo non risolve il problema, contattare il supporto IBM .

CSQX066E

csect - name Aggiornamento delle sottoscrizioni proxy non riuscito

Gravità

8

Spiegazione

È stato emesso un `REFRESH QMGR TYPE (PROXYSUB)` , ma non è stato possibile completarlo. Ciò potrebbe essere dovuto alla chiusura dell'iniziatore di canali o a un errore.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le sottoscrizioni remote non vengono risincronizzate.

Risposta del programmatore di sistema

Se si è verificato un errore, esaminare il problema riportato nei precedenti messaggi.

CSQX067E

csect - name Errore durante la rimozione delle sottoscrizioni remote non durevoli

Gravità

8

Spiegazione

L'attività Offloader di pubblicazione / sottoscrizione è in fase di chiusura ma non è stato in grado di rimuovere una o più sottoscrizioni proxy remote. Se non si è verificato alcun errore precedente, è probabile che sia stato attivato dall'arresto del gestore code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le sottoscrizioni remote potrebbero continuare a esistere e non più valide. Ciò potrebbe causare un accumulo di pubblicazioni per questo gestore code sulle code di trasmissione remote.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code deve essere riavviato immediatamente, queste sottoscrizioni verranno ripulite quando si verifica la risincronizzazione iniziale con il cluster. In caso contrario, potrebbe essere necessario rimuovere manualmente le sottoscrizioni proxy utilizzando [DELETE SUB](#) su altri gestori code nel cluster. Esaminare il problema riportato nei messaggi precedenti per determinare il motivo per cui la risincronizzazione non è riuscita.

CSQX068I

csect - name L'iniziatore di canali ha scavato *mm* MB di buffer di trasmissione

Spiegazione

Visualizza la quantità di memoria virtuale che è stata liberata dall'attività di scavenger del buffer di trasmissione dell'iniziatore di canali. Questo valore di memoria virtuale viene visualizzato in megabyte (1048576 byte) ed è un'approssimazione.

Questo messaggio viene registrato quando la quantità di memoria virtuale utilizzata dall'iniziatore del canale è superiore al 75%. Se la memoria è stata liberata, viene emesso il messaggio [CSQX004I](#).

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Al momento non è richiesta alcuna azione. Tuttavia, una ricorrenza frequente di questo messaggio potrebbe indicare che il sistema sta funzionando oltre la regione ottimale per la configurazione corrente.

CSQX070I

csect - name parametri CHINIT ...

Gravità

0

Spiegazione

L'iniziatore del canale viene avviato con i valori di parametro mostrati nei seguenti messaggi: CSQX071I, CSQX072I, CSQX073I, CSQX074I, CSQX075I, CSQX076I, CSQX078I, CSQX079I, CSQX080I, CSQX081I, CSQX082I, CSQX085I, CSQX090I, CSQX091I, CSQX092I, CSQX094I, CSQX099I.

Azione di sistema

L'elaborazione dell'avvio dell'iniziatore di canali continua.

Risposta del programmatore di sistema

I parametri dell'iniziatore di canali sono specificati dagli attributi del gestore code. Utilizzare il comando [ALTER QMGR](#) per impostare i valori desiderati.

CSQX093I

csect - name WLM/DNS non è più supportato

Gravità

4

Spiegazione

L'attributo QMGR DNSWLM è impostato su YES. Questa funzione non è più supportata da z/OS Communications Server.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la registrazione al server WLM/DNS non verrà tentata.

Risposta del programmatore di sistema

Emettere il comando

```
ALTER QMGR DNSWLM(NO)
```

e considerare l'utilizzo di Sysplex Distributor. Consultare [Come stabilire una connessione TCP utilizzando il distributore Sysplex](#).

CSQX100E

csect - name Dispatcher non è stato avviato, TCB=*tcb - name*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione dell'avvio del dispatcher.

Azione di sistema

L'iniziatore di canali tenterà di riavviare il dispatcher. Il numero di canali TCP/IP e LU 6.2 correnti consentiti verrà ridotto proporzionalmente.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX101E

csect - name Dispatcher non è in grado di pianificare il processo essenziale

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione dell'avvio del dispatcher, non è possibile pianificare uno dei processi essenziali del dispatcher (denominato *processo*).

Azione di sistema

Il dispatcher non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

La causa più probabile è memoria insufficiente. Se l'aumento della memoria disponibile non risolve il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX102E

csect - name Errore stack di collegamento del dispatcher, TCB=*tcb - name*

Gravità

8

Spiegazione

Il dispatcher che utilizza TCB *nome - tcb* ha rilevato un'incoerenza nello stack di collegamento.

Azione di sistema

Il dispatcher termina in modo anomalo con codice di completamento X'5C6' e codice di errore X'00E7010E' e viene emesso un dump. L'iniziatore del canale tenterà di riavviarlo.

Risposta del programmatore di sistema

La causa più probabile è un utilizzo non corretto dello stack di collegamento da parte di un'uscita del canale utente; le uscite devono emettere qualsiasi chiamata API MQ e tornare al chiamante allo stesso livello di stack di collegamento immesso. Se le uscite non vengono utilizzate o non utilizzano lo stack di collegamento, contattare il centro di supporto IBM per segnalare il problema.

CSQX103E

csect - name Errore non previsto del dispatcher, TCB=*tcb - name* RC=*return - code*

Gravità

8

Spiegazione

Il dispatcher che utilizza TCB *nome - tcb* ha riportato un errore interno.

Azione di sistema

Il dispatcher termina in modo anomalo con il codice di completamento X'5C6' e il codice di errore X'00E7010F' e viene emesso un dump. L'iniziatore del canale tenterà di riavviarlo.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

CSQX104E

csect - name Impossibile stabilire ESTAE, RC=*codice - ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Durante il processo di avvio, non è stato possibile impostare l'ambiente di recupero. *return - code* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio ESTAE z/OS .

Azione di sistema

Il componente che era in fase di avvio (dispatcher, attività secondaria dell'adattatore, attività secondaria del server SSL, supervisore, gestore repository o iniziatore del canale stesso) non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta ESTAE. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX106E

csect - name Impossibile connettersi a TCP/IP utilizzando USS, servizio '*serv*' RC=*return - code*
reason=*reason*

Gravità

4

Spiegazione

È stato richiesto l'utilizzo di TCP/IP con l'interfaccia socket USS (UNIX System Services), ma si è verificato un errore. *return - code* e *reason* sono i codici di ritorno e motivo (entrambi in formato esadecimale) del servizio USS *serv* che ha generato l'errore.

Le cause più probabili sono:

- L'ID utente utilizzato dall'iniziatore di canali non è impostato correttamente per l'utilizzo con USS. Ad esempio, potrebbe non avere un segmento OMVS valido definito oppure il suo profilo di sicurezza potrebbe essere incompleto.
- L'attributo del gestore code TCPNAME non specifica un nome stack TCP/IP valido. Questi nomi di stack vengono definiti nel parametro SUBFILESYSTYPE NAME nel membro BPXPRMxx per SYS1.PARMLIB.
- Il parametro MAXFILEPROC o MAXPROCUSER nel membro BPXPRMxx per SYS1.PARMLIB è troppo piccolo.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le comunicazioni che utilizzano TCP/IP con l'interfaccia socket USS non saranno disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS UNIX System Services Messages and Codes* per informazioni sui codici dalla richiesta di servizio.

CSQX110E

csect - name Errore uscita conversione dati utente, TCB=*tcb - name* reason=*sssuuu - reason*

Gravità

8

Spiegazione

Un processo per il dispatcher che utilizza TCB *nome - tcb* sta terminando in modo anomalo perché si è verificato un errore che non è possibile correggere in un'uscita di conversione dati utente. *sss* è il codice di completamento del sistema, *uuu* è il codice di completamento utente e *motivo* è il codice motivo associato (tutto in esadecimale).

Azione di sistema

Il processo termina in modo anomalo e viene normalmente emesso un dump. Il canale viene arrestato e deve essere riavviato manualmente.

Risposta del programmatore di sistema

I codici di completamento utente sono generalmente il risultato di errori rilevati da Language Environment; per informazioni su questi codici, consultare *Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages*. Se viene visualizzato un codice di completamento del sistema, consultare il manuale *MVS System Codes* per informazioni sul problema nella propria uscita.

CSQX111E

csect - name User channel exit error, TCB=*tcb - name* reason=*sssuuu - reason*

Gravità

8

Spiegazione

Un processo per il dispatcher che utilizza TCB *nome - tcb* sta terminando in modo anomalo perché si è verificato un errore che non è stato possibile correggere in un'uscita canale utente. *sss* è il codice di completamento del sistema, *uuu* è il codice di completamento utente e *motivo* è il codice motivo associato (tutto in esadecimale).

Azione di sistema

Il processo termina in modo anomalo e viene normalmente emesso un dump. Il canale viene arrestato e deve essere riavviato manualmente. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

I codici di completamento utente sono generalmente il risultato di errori rilevati da Language Environment; per informazioni su questi codici, consultare *Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages*. Se viene visualizzato un codice di completamento del sistema, consultare il manuale *MVS System Codes* per informazioni sul problema nella propria uscita.

CSQX112E

csect - name errore del processo Dispatcher, TCB=*tcb - name* reason=*sssuuu - reason*

Gravità

8

Spiegazione

Un processo eseguito dal dispatcher utilizzando TCB *nome - tcb* sta terminando in modo anomalo perché si è verificato un errore che non è possibile correggere. *sss* è il codice di completamento del sistema, *uuu* è il codice di completamento utente e *motivo* è il codice motivo associato (tutto in esadecimale).

Azione di sistema

Il processo termina in modo anomalo e viene normalmente emesso un dump. Se il processo è un agente del canale dei messaggi, il canale viene arrestato e dovrà essere riavviato manualmente.

Risposta del programmatore di sistema

I codici di completamento utente sono generalmente il risultato di errori rilevati da Language Environment; per informazioni su questi codici, consultare *Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages*. Se viene visualizzato un codice di completamento del sistema e si utilizzano le uscite del canale utente, verificare che l'uscita stia impostando correttamente i relativi elenchi di parametri; altrimenti, contattare il centro di assistenza IBM.

CSQX113E

csect - name Dispatcher terminato in modo anomalo, TCB=*tcb - name* reason=*sssuuu - reason*

Gravità

8

Spiegazione

Il dispatcher che utilizza TCB *tcb - name* sta terminando in modo anomalo perché si è verificato un errore che non può essere corretto. *sss* è il codice di completamento del sistema, *uuu* è il codice di completamento utente e *motivo* è il codice motivo associato (tutto in esadecimale).

Azione di sistema

Il dispatcher termina in modo anomalo e viene emesso un dump. L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

I codici di completamento utente sono generalmente il risultato di errori rilevati da Language Environment; per informazioni su questi codici, consultare *Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages*. Altrimenti, contattare il centro di supporto IBM.

CSQX114E

csect - name Dispatcher non riuscito, motivo=*motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Un dispatcher è terminato in maniera anomala, come riportato nei messaggi precedenti, e non può essere riavviato. *motivo* mostra il tipo di errore:

0000000A

Errore di avvio

0000000B

Errore stack di collegamento

0000000D

Errore non correggibile

altro

Codice di completamento nel formato 00sssuuu, dove sss è il codice di completamento del sistema e uuu è il codice di completamento dell'utente (entrambi in esadecimale).

Azione di sistema

L'iniziatore di canali tenterà di riavviare il dispatcher. Il numero di canali TCP/IP e LU 6.2 correnti consentiti verrà ridotto proporzionalmente.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX115E

csect - name Dispatcher non riavviato - troppi errori

Gravità

8

Spiegazione

Un dispatcher non è riuscito; poiché ha già avuto esito negativo troppe volte, l'iniziatore del canale non ha tentato di riavviarlo.

Azione di sistema

Il dispatcher non viene riavviato. Il numero di canali TCP/IP e LU 6.2 correnti consentiti è ridotto proporzionalmente e la capacità di elaborazione potrebbe essere ridotta.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i problemi che causano gli errori del dispatcher.

CSQX116I

csect - name Dispatcher riavviato, *numero* dispatcher attivi

Gravità

0

Spiegazione

Un dispatcher non è riuscito, ma è stato riavviato correttamente dall'iniziatore di canali. *numero* dispatcher sono ora attivi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Il numero di canali TCP/IP e LU 6.2 correnti consentiti verrà aumentato proporzionalmente.

CSQX117I

csect - name I canali condivisi in uscita non possono essere avviati per la comunicazione TCP

Gravità

0

Spiegazione

È stato impostato un indicatore di parametro del servizio CHISERVP () che limita la possibilità per questo gestore code di avviare un canale TCP condiviso in uscita. Per ulteriori dettagli su questo indicatore, contattare il supporto IBM .

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Questo gestore code non è in grado di avviare i canali TCP condivisi in uscita e non verrà selezionato durante un avvio bilanciato del carico di lavoro di WebSphere MQ di un canale condiviso. Questa limitazione persiste fino a quando l'indicatore non viene disabilitato e l'iniziatore di canali non viene riavviato.

CSQX118I

csect - name Limite canale TCP/IP ridotto a *nn*

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso durante l'elaborazione di avvio dell'iniziatore di canali e in risposta al comando DISPLAY CHINIT se il numero massimo di canali TCP/IP correnti consentiti è inferiore a quello specificato nell'attributo del gestore code TCPCHL. Questo errore può verificarsi perché:

- Le risorse TCP/IP sono limitate. Il parametro UNIX Systems Services MAXFILEPROC (specificato nel membro BPXPRMxx di SYS1.PARMLIB) controlla il numero di socket consentiti per ogni attività, ossia il numero di canali consentiti per ciascun dispatcher
- Alcuni dispatcher hanno avuto esito negativo e non sono stati riavviati; il numero di canali TCP/IP correnti consentiti è ridotto in modo proporzionale

Risposta del programmatore di sistema

Se le risorse TCP/IP sono limitate, aumentare il parametro UNIX Systems Services MAXFILEPROC o il numero di dispatcher se sono necessari più canali TCP/IP correnti.

CSQX119I

csect - name LU 6.2 limite del canale ridotto a *nn*

Gravità

0

Spiegazione

Questo viene emesso durante l'elaborazione di avvio dell'iniziatore di canali e in risposta al comando DISPLAY CHINIT se il numero massimo di canali LU 6.2 correnti consentiti è inferiore a quello specificato nell'attributo del gestore code LU62CHL . Ciò può verificarsi perché alcuni dispatcher hanno avuto esito negativo e non sono stati riavviati; il numero di canali LU 6.2 correnti consentiti verrà ridotto in modo proporzionale.

CSQX120I

csect - name Ripristino del canale condiviso avviato per i canali di proprietà di questo gestore code

Gravità

0

Spiegazione

La procedura di avvio dell'iniziatore di canali sta avviando il processo di recupero del canale condiviso, per i canali che sono di sua proprietà.

Azione di sistema

L'elaborazione continua

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori dettagli, consultare il messaggio [CSQM052I](#) emesso dal gestore code.

CSQX121I

csect - name Ripristino del canale condiviso avviato per i canali di proprietà di altri gestori code nello stesso QSG

Gravità

0

Spiegazione

La procedura di avvio dell'iniziatore di canali sta avviando il processo di recupero del canale condiviso, per i canali di proprietà di altri gestori code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori dettagli, consultare il messaggio [CSQM052I](#) emesso dal gestore code.

CSQX122E

csect - name Non è stato possibile elaborare l'account del canale, RC=*retcode*

Gravità

8

Spiegazione

L'attività SMF dell'iniziatore di canali ha rilevato un errore durante l'elaborazione dei dati di account del canale. *retcode* contiene il codice di ritorno esadecimale.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM .

CSQX123E

csect - name Elaborazione delle statistiche dell'iniziatore di canali non riuscita, RC=*retcode*

Gravità

8

Spiegazione

L'attività SMF dell'iniziatore del canale ha rilevato un errore nell'elaborazione dei dati delle statistiche dell'iniziatore del canale. *retcode* contiene il codice di ritorno esadecimale.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM .

CSQX124E

csect - name attività SMF terminata in modo anomalo, RC=*retcode*, reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

L'attività SMF dell'iniziatore di canali è terminata in maniera anomala. I possibili valori per *motivo* sono:

C59592

L'iniziatore del canale non è riuscito a notificare l'arresto dell'attività SMF. *retcode* è il codice di ritorno dal servizio IEAVRLS z/OS .

C59593

L'attività SMF ha rilevato un errore durante l'immissione o la ripresa dallo stato di pausa. *retcode* è il codice di ritorno dal servizio IEAVPSE z/OS .

C59594

Durante l'inizializzazione dell'attività SMF si è verificato un errore durante l'ottenimento di un PET (pause element token). *retcode* è il codice di ritorno dal servizio IEVAPE z/OS .

C59595

Durante l'inizializzazione dell'attività SMF, si è verificato un errore durante il richiamo della memoria.

Azione di sistema

L'iniziatore di canali tenta di ricollegare l'attività SMF, a meno che l'errore non si sia verificato durante:

- Chiusura iniziatore di canali
- Acquisizione della memoria (motivo C59595)

Risposta del programmatore di sistema

Per il motivo C59595, controllare MEMLIMIT per l'iniziatore del canale oppure fare riferimento al limite consigliato di 256MB .

Per altri motivi, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX126I

csect - name Raccolta account canale avviata

Gravità

0

Spiegazione

L'iniziatore del canale ha avviato la raccolta dei dati di account del canale.

Azione di sistema

I dati di account canale per i canali con STATCHL (HIGH | MED | LOW) vengono raccolti e scritti in SMF (System Management Facility).

CSQX127I

csect - name Raccolta di account canale arrestata

Gravità

0

Spiegazione

L'iniziatore del canale ha arrestato la raccolta dei dati di account del canale.

Azione di sistema

I dati di account del canale raccolti per i canali con STATCHL (HIGH | MED | LOW) vengono scritti in SMF (System Management Facility).

CSQX128I

csect - name Raccolta di statistiche iniziatore di canali avviata

Gravità

0

Spiegazione

L'iniziatore di canali ha avviato la raccolta dei dati statistici dell'iniziatore di canali.

Azione di sistema

I dati delle statistiche dell'iniziatore di canali vengono raccolti e scritti in SMF (System Management Facility).

CSQX129I

csect - name Raccolta di statistiche iniziatore di canali arrestata

Gravità

0

Spiegazione

L'iniziatore di canali ha arrestato la raccolta dei dati statistici dell'iniziatore di canali.

Azione di sistema

I dati delle statistiche dell'iniziatore di canali raccolti vengono scritti in SMF (System Management Facility).

CSQX140E

Impossibile avviare l'adattatore *csect - name*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione dell'avvio dell'attività secondaria dell'adattatore.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale tenterà di riavviare l'attività secondaria dell'adattatore.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX141I

csect - name avviato attività secondarie dell'adattatore avviate, *non riuscito* non riuscito

Gravità

0

Spiegazione

La procedura di avvio dell'iniziatore del canale ha avviato il numero richiesto di attività secondarie dell'adattatore; le attività secondarie dell'adattatore *avviate* sono state avviate correttamente e le attività secondarie dell'adattatore *non riuscite* non sono state avviate.

Azione di sistema

L'elaborazione dell'avvio dell'iniziatore di canali continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il messaggio indica che alcune attività secondarie dell'adattatore hanno avuto esito negativo, esaminare il problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX142E

csect - name L'attività secondaria dell'adattatore non è stata avviata, TCB=*tcb - name*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione dell'avvio dell'attività secondaria dell'adattatore.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale tenterà di riavviare l'attività secondaria dell'adattatore.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX143E

csect - name L'attività secondaria dell'adattatore è terminata in modo anomalo, *TCB=tcb - name*
reason=sssuuu - reason

Gravità

8

Spiegazione

Il task secondario dell'adattatore che utilizza *TCB nome - tcb* sta terminando in modo anomalo perché si è verificato un errore che non è possibile correggere. *sss* è il codice di completamento del sistema, *uuu* è il codice di completamento utente e *motivo* è il codice motivo associato (tutto in esadecimale).

Azione di sistema

L'attività secondaria dell'adattatore termina in maniera anomala e viene normalmente emesso un dump. L'iniziatore del canale tenterà di riavviarlo.

Risposta del programmatore di sistema

Se si stanno utilizzando le uscite del canale utente, verificare che l'uscita stia impostando correttamente i relativi elenchi di parametri. I codici di completamento utente sono generalmente il risultato di errori rilevati da Language Environment; per informazioni su questi codici, consultare *Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages*. Altrimenti, contattare il centro di supporto IBM.

CSQX144E

Collegamento attività secondaria adattatore *csect - name* non riuscito, *RC=codice - ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile collegare un'attività secondaria dell'adattatore. *codice - ritorno* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio ATTACH z/OS.

Azione di sistema

L'attività secondaria dell'adattatore non viene riavviata.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta ATTACH. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

CSQX145E

Attività secondaria *csect - name* Adapter non riavviata - troppi errori

Gravità

8

Spiegazione

Un'attività secondaria dell'adattatore non è riuscita; poiché ha già avuto esito negativo troppe volte, l'iniziatore del canale non ha tentato di riavviarla.

Azione di sistema

L'attività secondaria dell'adattatore non viene riavviata; la capacità di elaborazione potrebbe quindi essere ridotta.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i problemi che causano gli errori delle attività secondarie dell'adattatore.

CSQX146I

csect - name Attività secondaria dell'adattatore riavviata, attività secondarie *attive* attive

Gravità

0

Spiegazione

Un'attività secondaria dell'adattatore non è riuscita, ma è stata riavviata correttamente dall'iniziatore del canale. Le attività secondarie dell'adattatore *attive* sono ora attive.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQX150E

Impossibile avviare il server *csect - name* SSL

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione dell'avvio dell'attività secondaria server SSL.

Azione di sistema

L'iniziatore di canali tenterà di riavviare l'attività secondaria del server SSL.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX151I

csect - name started attività secondarie del server SSL avviate, *failed* non riuscite

Gravità

0

Spiegazione

La procedura di avvio dell'iniziatore del canale ha avviato il numero richiesto di attività secondarie del server SSL; le attività secondarie del server SSL *avviate* sono state avviate correttamente e le attività secondarie del server SSL *non riuscite* non sono state avviate.

Azione di sistema

L'elaborazione dell'avvio dell'iniziatore di canali continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il messaggio indica che alcune attività secondarie del server SSL hanno avuto esito negativo, esaminare il problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX152E

csect - name L'attività secondaria del server SSL non è stata avviata, TCB=*tcb - name*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione dell'avvio dell'attività secondaria server SSL.

Azione di sistema

L'iniziatore di canali tenterà di riavviare l'attività secondaria del server SSL.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX153E

csect - name Attività secondaria del server SSL terminata in modo anomalo, TCB=*tcb - name*
reason=sssuuu - reason

Gravità

8

Spiegazione

Il task secondario del server SSL che utilizza TCB *nome - tcb* sta terminando in modo anomalo perché si è verificato un errore che non è possibile correggere. *sss* è il codice di completamento del sistema, *uuu* è il codice di completamento utente e *motivo* è il codice motivo associato (tutto in esadecimale).

Azione di sistema

L'attività secondaria del server SSL termina in modo anomalo e viene normalmente emesso un dump. L'iniziatore del canale tenterà di riavviarlo.

Risposta del programmatore di sistema

Se si stanno utilizzando le uscite del canale utente, verificare che l'uscita stia impostando correttamente i relativi elenchi di parametri. I codici di completamento utente sono generalmente il risultato di errori rilevati da Language Environment; per informazioni su questi codici, consultare *Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages*. Altrimenti, contattare il centro di supporto IBM.

CSQX154E

csect - name Collegamento attività secondaria server SSL non riuscito, RC=*codice - ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile collegare un'attività secondaria del server SSL. *codice - ritorno* è il codice di ritorno (in esadecimale) dal servizio ATTACH z/OS.

Azione di sistema

L'attività secondaria del server SSL non viene riavviata.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno dalla richiesta ATTACH. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

CSQX155E

csect - name attività secondaria del server SSL non riavviata - troppi errori

Gravità

8

Spiegazione

Un'attività secondaria del server SSL non è riuscita; poiché ha già avuto esito negativo troppe volte, l'iniziatore del canale non ha tentato di riavviarlo.

Azione di sistema

L'attività secondaria del server SSL non viene riavviata; la capacità di elaborazione potrebbe quindi essere ridotta.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i problemi che causano gli errori dell'attività secondaria del server SSL.

CSQX156I

csect - name attività secondaria del server SSL riavviata, attività secondarie *attive* attive

Gravità

0

Spiegazione

Un'attività secondaria del server SSL ha avuto esito negativo, ma è stata riavviata correttamente dall'iniziatore di canali. Le attività secondarie *attive* del server SSL sono ora attive.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQX160E

csect - name comunicazioni SSL non disponibili

Gravità

4

Spiegazione

Le comunicazioni SSL sono richieste ma si è verificato un errore, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione dell'avvio dell'iniziatore del canale.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti. Se non si desidera utilizzare le comunicazioni SSL, impostare l'attributo del gestore code SSLTASKS su 0.

CSQX161E

csect - name Nome repository chiavi SSL non specificato

Gravità

4

Spiegazione

Le comunicazioni SSL sono richieste ma non è stato specificato alcun nome del repository delle chiavi SSL; in altre parole, l'attributo del gestore code SSLTASKS è diverso da zero, ma l'attributo del gestore code SSLKEYR è vuoto.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le comunicazioni che utilizzano SSL non saranno disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando `ALTER QMGR` per specificare un nome per il repository chiavi SSL con l'attributo `SSLKEYR` e riavviare l'iniziatore del canale. Se non si desidera utilizzare le comunicazioni SSL, impostare l'attributo del gestore code `SSLTASKS` su 0.

CSQX162E

csect - name L'elenco nomi CRL SSL è vuoto o di tipo errato

Gravità

4

Spiegazione

Le comunicazioni SSL sono richieste ma l'elenco nomi di autenticazione SSL specificato dall'attributo del gestore code `SSLCRLNL` è vuoto o non di tipo `AUTHINFO`.

Azione di sistema

Se questo messaggio viene visualizzato durante l'avvio di `CHINIT`, le comunicazioni di MQ che utilizzano SSL non sono disponibili.

Se il messaggio viene visualizzato dopo una modifica alla configurazione SSL di MQ esistente e l'immissione del comando `REFRESH SECURITY TYPE (SSL)`, la modifica della configurazione SSL di MQ viene rifiutata e la configurazione SSL corrente di MQ rimane in vigore. Ciò consente di evitare che una serie di definizioni SSL MQ valide e funzionanti venga inavvertitamente disattivata da una modifica non corretta.

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le definizioni dell'elenco nomi e riavviare l'iniziatore del canale. Se non si desidera utilizzare le comunicazioni SSL, impostare l'attributo del gestore code `SSLTASKS` su 0.

CSQX163I

csect - name L'elenco nomi CRL SSL ha troppi nomi - primo *n* utilizzato

Gravità

4

Spiegazione

L'elenco nomi di autenticazione SSL specificato dall'attributo del gestore code `SSLCRLNL` ha più nomi di quelli supportati. Il numero supportato è *n*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua; i nomi in eccesso vengono ignorati.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le definizioni dell'elenco nomi.

CSQX164E

csect - name Impossibile accedere al repository delle chiavi SSL

Gravità

4

Spiegazione

Non è stato possibile accedere al repository delle chiavi SSL, con un nome specificato dall'attributo del gestore code `SSLKEYR`.

Le cause più probabili sono:

- Il repository delle chiavi specificato non esiste.
- L'iniziatore di canali non dispone dell'autorizzazione per leggere il repository chiavi specificato.

- L'iniziatore del canale non è riuscito a connettersi al server LDAP specificato in un oggetto delle informazioni di autenticazione elencato nell'elenco nomi CRL SSL.
- Quando si utilizzano i keyring condivisi, il nome non ha come prefisso 'userid/'.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le comunicazioni che utilizzano SSL non saranno disponibili. I canali che utilizzano le comunicazioni SSL non verranno avviati.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che:

- il nome del repository delle chiavi SSL è specificato correttamente; se si utilizza un file di chiavi condiviso, ad esso viene anteposto il prefisso 'userid/'
- il key ring specificato come repository delle chiavi SSL esiste e l'iniziatore del canale dispone dell'autorizzazione per leggerlo
- il nome LDAP è specificato correttamente e che è disponibile.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 202](#).

CSQX165I

csect - name Aggiornamento del repository delle chiavi SSL già in corso

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando [REFRESH SECURITY TYPE \(SSL\)](#) , ma è stato già eseguito un aggiornamento del repository chiavi SSL.

Azione di sistema

Il comando è ignorato. L'aggiornamento attualmente in corso continua.

CSQX166E

csect - name AuthInfo auth - info - name ha un tipo errato

Gravità

4

Spiegazione

L'elenco dei nomi di autenticazione SSL specificato dall'attributo del gestore code SSLCRLNL, contiene il nome di un oggetto delle informazioni di autenticazione con AUTHTYPE di OCSP.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le comunicazioni che utilizzano SSL non saranno disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le definizioni fornite nell'elenco nomi in modo che vengano denominati solo gli oggetti delle informazioni di autenticazione con AUTHTYPE di CRLLDAP e riavviare l'iniziatore di canali. Se non si desidera utilizzare le comunicazioni SSL, impostare l'attributo del gestore code SSLTASKS su 0.

CSQX179I

csect - name La riallocazione del messaggio del canale *nome - canale* è in corso, *msg - progress* messaggi di *msg - total* elaborati

Gravità

0

Spiegazione

Il canale *nome - canale* è attualmente in riallocazione dei messaggi e l'avanzamento di questa elaborazione è il messaggio *msg - progress* elaborato rispetto al numero totale di messaggi *msg - total* da elaborare.

Azione di sistema

Il canale continua a riassegnare i messaggi. Il completamento di questo processo può richiedere del tempo se è presente un numero elevato di messaggi assegnati al canale sulla relativa coda di trasmissione. Durante questo periodo potrebbe essere osservato un aumento nell'utilizzo della CPU. Una volta completato il processo di riassegnazione, il canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Se la riassegnazione non è richiesta, ad esempio perché il gestore code di destinazione è ora disponibile, la riassegnazione può essere interrotta utilizzando il comando STOP CHANNEL MODE (FORCE).

CSQX180I

csect - name Channel *channel - name* ha completato la riassegnazione dei messaggi, *msg - processed* messaggi elaborati

Gravità

0

Spiegazione

Il canale *nome - canale* ha completato l'elaborazione della riassegnazione dei messaggi ed elaborato il numero di messaggi *msg - processed* durante questa elaborazione.

Azione di sistema

La riassegnazione del canale per questo canale è terminata e il canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare se i messaggi sono stati riallocati correttamente e se il canale può essere riavviato.

CSQX181E

csect - name Risposta non valida *risposta* impostata dall'uscita *exit - name*

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita utente *nome - uscita* ha restituito un codice di risposta non valido (*risposta*, mostrato in formato esadecimale) nel campo *ExitResponse* dei parametri di uscita del canale (MQCXP).

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio [CSQX190E](#) che fornisce ulteriori dettagli e il canale viene arrestato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il programma di uscita utente ha impostato un codice di risposta non valido.

CSQX182E

csect - name Risposta secondaria non valida *risposta* impostata dall'uscita *exit - name*

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita utente *nome - uscita* ha restituito un codice di risposta secondario non valido (*risposta*, mostrato in esadecimale) nel campo *ExitResponse2* dei parametri di uscita del canale (MQCXP).

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio [CSQX190E](#) che fornisce ulteriori dettagli e il canale viene arrestato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il programma di uscita utente ha impostato un codice di risposta secondario non valido.

CSQX184E

csect - name Invalid exit buffer address *address* set by exit *exit - name*

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita utente *nome - uscita* ha restituito un indirizzo non valido per il buffer di uscita quando il codice di risposta secondario nel campo *ExitResponse2* dei parametri di uscita del canale (MQCXP) è impostato su MQXR2_USE_EXIT_BUFFER.

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio [CSQX190E](#) che fornisce ulteriori dettagli e il canale viene arrestato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il programma di uscita utente ha impostato un indirizzo buffer di uscita non valido. La causa più probabile è la mancata impostazione di un valore, in modo che sia 0.

CSQX187E

csect - name Valore di compressione intestazione non valido impostato dall'uscita *exit - name*

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita utente *nome - uscita* ha restituito un valore di compressione dell'intestazione che non era uno di quelli negoziati come accettabili all'avvio del canale.

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio [CSQX190E](#) che fornisce ulteriori dettagli e il canale viene arrestato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il programma di uscita utente ha impostato un valore errato. Se necessario, modificare le definizioni di canale in modo che il valore di compressione desiderato sia accettabile.

CSQX188E

csect - name Valore di compressione del messaggio non valido impostato dall'uscita *exit - name*

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita utente *nome - uscita* ha restituito un valore di compressione del messaggio che non era uno di quelli negoziati come accettabili all'avvio del canale.

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio [CSQX190E](#) che fornisce ulteriori dettagli e il canale viene arrestato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il programma di uscita utente ha impostato un valore errato. Se necessario, modificare le definizioni di canale in modo che il valore di compressione desiderato sia accettabile.

CSQX189E

csect - name Invalid data length *length* set by exit *exit - name*

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita utente *nome - uscita* ha restituito un valore di lunghezza dati non maggiore di zero.

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio [CSQX190E](#) che fornisce ulteriori dettagli e il canale viene arrestato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il programma di uscita utente ha impostato una lunghezza dati non valida.

CSQX190E

csect - name Channel *channel - name* stopping a causa di un errore nell'uscita *exit - name*, Id =*ExitId*
reason=*ExitReason*

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita utente *nome - uscita* richiamata per il canale *nome - canale* ha restituito valori non validi, come riportato nei messaggi precedenti. *ExitId* mostra il tipo di exit:

11

MQXT_CHANNEL_SEC_EXIT, uscita di sicurezza

12

MQXT_CHANNEL_MSG_EXIT, uscita messaggio

13

MQXT_CHANNEL_SEND_EXIT, uscita invio

14

MQXT_CHANNEL_RCV_EXIT, uscita ricezione

15

MQXT_CHANNEL_MSG_RETRY_EXIT, uscita nuovo tentativo messaggio

16

MQXT_CHANNEL_AUTO_DEF_EXIT, uscita definizione automatica

e *ExitReason* mostra il motivo per richiamarlo:

11

MQXR_INIT, inizializzazione

12

MQXR_TERM, terminazione

13

MQXR_MSG, elaborare un messaggio

14

MQXR_XMIT, elaborazione di una trasmissione

15

MQXR_SEC_MSG, ricevuto messaggio di sicurezza

16

MQXR_INIT_SEC, avviare lo scambio di sicurezza

17

MQXR_RETRY, ritentare un messaggio

18

MQXR_AUTO_CLUSSDR, definizione automatica del canale mittente del cluster

28

MQXR_AUTO_CLUSRCVR, definizione automatica del canale ricevente del cluster

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricercare il motivo per cui il programma di uscita utente ha impostato valori non validi.

CSQX191I

csect - name Canale *channel - name* che inizia la riallocazione del messaggio

Gravità

0

Spiegazione

Il canale *nome - canale* sta immettendo la riallocazione dei messaggi perché attualmente non può consegnare i messaggi al gestore code di destinazione.

Azione di sistema

I messaggi che non sono collegati a uno specifico gestore code saranno bilanciati dal carico di lavoro. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo se a questo canale è assegnato un numero elevato di messaggi. Verificare quanti utilizzano il comando **DISPLAY CHSTATUS(channel - name) XQMSGSA**.

Risposta del programmatore di sistema

Se la riassegnazione non è desiderata, ad esempio perché il gestore code di destinazione è ora disponibile, la riassegnazione può essere interrotta utilizzando **STOP CHANNEL MODE(FORCE)**.

CSQX192E

csect - name Canale *channel - name* impossibile da arrestare, riallocazione del messaggio in corso

Gravità

8

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di arresto del canale *nome - canale*, ma il canale non può essere arrestato immediatamente perché è in corso la riallocazione del messaggio.

Azione di sistema

Il canale continua a riassegnare i messaggi. Il completamento di questo processo può richiedere del tempo se è presente un numero elevato di messaggi assegnati al canale sulla relativa coda di trasmissione. Durante questo periodo potrebbe essere osservato un aumento nell'utilizzo della CPU. Una volta completato il processo di riassegnazione, il canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Il numero di messaggi da riassegnare può essere determinato utilizzando il comando **DISPLAY CHSTATUS(channel - name) XQMSGSA**.

Attivare l'attributo **MONCHL** del canale e controllare quanti utenti utilizzano il comando **DISPLAY CHSTATUS(channel - name) XQMSGSA**. Il valore di **MONCHL** deve essere LOW, MEDIUM o HIGH. Per ulteriori informazioni, consultare MONCHL.

Se la riassegnazione non è desiderata, ad esempio perché il gestore code di destinazione non è disponibile, la riassegnazione può essere interrotta utilizzando il comando **STOP CHANNEL MODE(FORCE)**.

CSQX196E

csect - name Data length data - length set by exit exit - name è maggiore della lunghezza del buffer dell'agent *ab - length*

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita utente *nome - uscita* ha restituito i dati nel buffer dell'agent fornito, ma la lunghezza specificata è maggiore della lunghezza del buffer.

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio CSQX190E che fornisce ulteriori dettagli e il canale viene arrestato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il programma di uscita utente ha impostato una lunghezza dati non valida.

CSQX197E

csect - name Data length data - length set by exit exit - name è maggiore della lunghezza del buffer di uscita *eb - length*

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita utente *nome - uscita* ha restituito i dati nel buffer di uscita fornito, ma la lunghezza specificata è maggiore della lunghezza del buffer.

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio CSQX190E che fornisce ulteriori dettagli e il canale viene arrestato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il programma di uscita utente ha impostato una lunghezza dati non valida.

CSQX199E

csect - name Codice messaggio non riconosciuto *ccc*

Gravità

8

Spiegazione

L'iniziatore del canale ha emesso un codice di messaggio di errore non previsto.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Annotare il codice *ccc* (che viene visualizzato in formato esadecimale) e contattare il centro di assistenza IBM per notificare il problema.

CSQX201E

csect - name Impossibile allocare la conversazione, canale *channel - name* connection *conn-id*
TRPTYPE=*trptype* RC=*return - code (return - text)* reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di assegnare una conversazione sulla connessione *ID - connessione* ha avuto esito negativo. Il canale associato è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Il codice di ritorno era: (in esadecimale) *return - code*, (in testo) *return - text*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice di errore associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

L'errore potrebbe essere dovuto ad una voce non corretta nella definizione del canale o ad alcuni problemi nell'impostazione APPC. Correggere l'errore e riprovare.

Potrebbe anche essere che il programma di ascolto all'estremità remota non è in esecuzione. In tal caso, eseguire le operazioni necessarie per avviare il listener per *trptype* e riprovare.

Consultare [“Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni”](#) a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno dal sistema di comunicazione. Se si utilizza TCP/IP, consultare il manuale *z/OS UNIX System Services Messages and Codes* per informazioni sul codice motivo.

CSQX202E

csect - name Connessione o listener remoto non disponibile, canale - name connessione *conn-id*
TRPTYPE=*trptype* RC=*return - code (return - text)* reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di assegnare una conversazione ha avuto esito negativo perché la connessione *ID - connessione* non era disponibile. Il canale associato è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Il codice di ritorno era: (in esadecimale) *return - code*, (in testo) *return - text*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il tentativo di avviare il canale viene ritentato.

Risposta del programmatore di sistema

Riprovare successivamente.

Una causa probabile è che il listener all'estremità remota non era in esecuzione o è stato avviato utilizzando la porta o il nome LU non corretti. In questo caso, eseguire le operazioni necessarie per avviare il listener appropriato e riprovare.

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno dal sistema di comunicazione.

Se si utilizza TCP/IP, consultare il manuale [z/OS UNIX System Services Messages and Codes](#) per informazioni sul codice motivo.

Se si riceve il codice di errore 468:

- Non si sta utilizzando l'indirizzo IP corretto.
- Il listener per la porta potrebbe non essere attivo.
- Un firewall non consente la connessione.

Quando sono definiti più link su un'immagine z/OS, l'immagine può avere più nomi host a seconda del link. È necessario assicurarsi che venga usato il nome host corretto come fine mittente.

Utilizzare il comando NETSTAT HOSTs per visualizzare i nomi host sull'immagine.

CSQX203E

csect - name Errore nella configurazione delle comunicazioni, *channel - name* connection conn-id
TRPTYPE=trptype RC=return - code (return - text) reason=reason

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di assegnare una conversazione sul collegamento *ID - connessione* non è riuscito a causa di un errore di configurazione delle comunicazioni. Il canale associato è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Il codice di ritorno era: (in esadecimale) *return - code*, (in testo) *return - text*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno dal sistema di comunicazione.

Le cause probabili sono:

- Se il protocollo di comunicazione è TCP/IP:
 - Il nome della connessione specificato non è corretto o non può essere risolto in un indirizzo di rete oppure il nome non può trovarsi nel server dei nomi. Correggere l'errore e ritentare.
 - Se il codice di ritorno è zero, si è verificato un problema con il server dei nomi. Il comando OMVS OPING di solito non riesce nello stesso modo. Risolvere questo errore e riavviare il canale. Controllare il file `/etc/resolv.conf` e verificare che l'indirizzo del server dei nomi corretto sia specificato nell'istruzione NSINTERADDR.

- Se il protocollo di comunicazione è LU 6.2:
 - Uno dei parametri di trasmissione (MODENAME o TPNAME o PARTNER_LU) nelle informazioni laterali non è corretto oppure non vi sono informazioni laterali per il nome di destinazione simbolico specificato come nome di connessione. Correggere l'errore e ritentare.
 - Una sessione LU 6.2 non è stata stabilita, forse perché la LU non è stata abilitata. Immettere il comando `z/OS VARY ACTIVE` in questo caso.

Per informazioni sul codice motivo, consultare il manuale *z/OS UNIX System Services Messages and Codes*.

CSQX204E

csect - name Tentativo di connessione rifiutato, *nome - canale* connessione *conn-id* *TRPTYPE=trptype*
RC=return - code (return - text) reason=reason

Gravità

8

Spiegazione

È stato rifiutato un tentativo di connessione sulla connessione *conn-id*. Il canale associato è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Il codice di ritorno era: (in esadecimale) *return - code*, (in testo) *return - text*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il listener appropriato sia stato avviato sull'estremità remota.

Consultare [“Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni”](#) a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno dal sistema di comunicazione.

Se il protocollo di comunicazione è LU 6.2, è possibile che l'ID utente o la parola d'ordine forniti alla LU remota non siano corretti. È possibile che la LU o l'host remoto non siano configurati per consentire i collegamenti dalla LU o dall'host locale.

Se il protocollo delle comunicazioni è TCP/IP, è possibile che l'host remoto non riconosca l'host locale. Per informazioni sul codice motivo, consultare il manuale *z/OS UNIX System Services Messages and Codes*.

CSQX205E

csect - name Impossibile risolvere l'indirizzo di rete, *channel channel - name* connection *conn-id*
TRPTYPE=TCP RC=return - code (return - text) reason=reason

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile risolvere il nome connessione fornito *conn-id* in un indirizzo di rete TCP/IP. Il canale associato è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Il codice di ritorno era: (in esadecimale) *return - code*, (in testo) *return - text*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la configurazione TCP/IP locale. Il server dei nomi non contiene il nome host o LU oppure il server dei nomi non era disponibile.

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno da TCP/IP. Per informazioni sul codice motivo, consultare il manuale *z/OS UNIX System Services Messages and Codes*.

CSQX206E

csect - name Errore di invio dati, canale *channel - name* connection *conn-id* (gestore code *qmgr - name*) TRPTYPE=*trptype* RC=*return - code* (*return - text*) reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'invio dei dati a *conn-id*, che potrebbe essere dovuto a un errore di comunicazioni. Il canale associato è *nome - canale* e il gestore code remoto è *qmgr - name*; in alcuni casi i nomi non possono essere determinati e vengono quindi visualizzati come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Il codice di ritorno era: (in esadecimale) *return - code*, (in testo) *return - text*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il canale è arrestato. La coda di trasmissione associata potrebbe essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger potrebbe essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno dal sistema di comunicazione. Se si utilizza TCP/IP, consultare il manuale *z/OS UNIX System Services Messages and Codes* per informazioni sul codice motivo.

Tenere presente che l'errore potrebbe essersi verificato perché il canale all'altra estremità è stato arrestato per qualche motivo, ad esempio un errore in un'uscita utente di ricezione.

CSQX207E

csect - name Dati non validi ricevuti, connessione *conn-id* (gestore code *qmgr - name*) TRPTYPE=*trptype*

Gravità

8

Spiegazione

I dati ricevuti dalla connessione *conn-id* non erano nel formato richiesto. Il gestore code remoto associato è *qmgr - name*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. I dati che sono stati inviati possono provenire da qualcosa di diverso da un gestore code o client. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Azione di sistema

I dati sono ignorati.

Risposta del programmatore di sistema

Una causa probabile è che un host o una LU sconosciuta stia tentando di inviare dati.

CSQX208E

csect - name Errore nella ricezione dei dati, canale *channel - name* connection *conn-id* (gestore code *qmgr - name*) TRPTYPE=*trptype* RC=*return - code* (*return - text*) reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante la ricezione dei dati dalla connessione *conn-id*, che potrebbe essere dovuto a un errore di comunicazione. Il canale associato è *nome - canale* e il gestore code remoto è *qmgr - name*; in alcuni casi i nomi non possono essere determinati e vengono quindi visualizzati come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Il codice di ritorno era: (in esadecimale) *return - code*, (in testo) *return - text*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il canale è arrestato. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [“Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni”](#) a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno dal sistema di comunicazione. Se si utilizza TCP/IP, consultare [Codice di ritorno 00000461](#) per ulteriori informazioni sul codice di errore.

CSQX209E

csect - name Connessione inaspettatamente terminata, canale *channel - name* connection *conn-id* (gestore code *qmgr - name*) TRPTYPE=*trptype* RC=*return - code* (*return - text*)

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore nella ricezione dei dati dalla connessione *conn-id*. La connessione all'host remoto o alla LU è stata terminata in modo imprevisto. Il canale associato è *nome - canale* e il gestore

code remoto è *qmgr - name*; in alcuni casi i nomi non possono essere determinati e vengono quindi visualizzati come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Tuttavia, questo messaggio può verificarsi anche nei casi in cui non vi è alcun errore; ad esempio, se viene emesso il comando TCP/IP TELNET diretto alla porta utilizzata dall'iniziatore del canale.

Il codice di ritorno era: (in esadecimale) *return - code*, (in testo) *return - text*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Se un canale è coinvolto, viene arrestato. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i log della console locale e remota per i report degli errori di rete.

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno dal sistema di comunicazione. Se si utilizza TCP/IP, consultare il manuale *z/OS UNIX System Services Messages and Codes* per informazioni sul codice motivo.

CSQX210E

csect - name Impossibile completare il bind, canale *channel - name* connection *conn-id*
TRPTYPE=LU62 RC=*return - code* (*return - text*) reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Una richiesta di collegamento in entrata è arrivata sulla connessione *conn-id*, ma l'host locale o la LU non è stata in grado di completare il binding. Il canale associato è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Il codice di ritorno dai servizi di allocazione APPC/MVS era: (in esadecimale) *codice di ritorno*, (nel testo) *testo di ritorno*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la configurazione APPC/MVS.

Consultare “Codici di ritorno APPC/MVS” a pagina 1163 per la causa del codice di ritorno dai servizi di allocazione APPC/MVS e il manuale *Writing Servers for APPC/MVS* per ulteriori informazioni.

CSQX212E

csect - name Impossibile assegnare il socket, canale *channel - name* TRPTYPE=TCP RC=*return - code* (*return - text*) reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile creare un socket TCP/IP, probabilmente a causa di un problema di memoria. Il canale associato è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Il codice di ritorno da TCP/IP era: (in esadecimale) *codice di ritorno*, (in testo) *testo di ritorno*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno da TCP/IP. Per informazioni sul codice motivo, consultare il manuale *z/OS UNIX System Services Messages and Codes*.

CSQX213E

csect - name Errore di comunicazioni, canale *channel - name* TRPTYPE=*trptype* function *func*
RC=*return - code* (*return - text*) reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore di comunicazione non previsto per un listener o un canale. Se era per un listener, *csect - name* è CSQXCLMA e il nome del canale viene visualizzato come '????'. Se era per un canale, il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

trptype mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

func è il nome della funzione TCP/IP o APPC/MVS che ha fornito l'errore. In alcuni casi il nome della funzione non è noto e viene quindi visualizzato come '????'.

return - code è

- normalmente, il codice di ritorno (in esadecimale) dalla funzione del sistema di comunicazioni
- per un listener LU 6.2, potrebbe essere il codice motivo (in esadecimale) dei servizi di allocazione APPC/MVS
- se è nel formato 10009nnn o 20009nnn, è un codice di messaggio di accodamento distribuito.

return - text è il formato del testo del codice di ritorno.

Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Di seguito è riportata una versione alternativa di questo messaggio:

csect - name Errore di comunicazioni, funzione '*func*' RC=*return - code* reason=*reason*

Per informazioni sul *codice di ritorno* e *motivo* dal servizio richiamabile PKCS #11, consultare la sezione su *ICSF and TSS Return and Reason Codes* in *z/OS Cryptographic Services ICSF Application Programmer's Guide*

Azione di sistema

Se l'errore si è verificato per un canale, il canale viene arrestato. Per un listener, il canale non viene avviato o, in alcuni casi, il listener termina.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno dal sistema di comunicazione.

Un codice messaggio di accodamento distribuito *nnn* è generalmente associato al messaggio CSQX*nnn*E, che normalmente verrà emesso in precedenza. Per ulteriori informazioni, consultare la spiegazione del messaggio. Se non viene descritto alcun messaggio di questo tipo, consultare [“Codici di messaggi di accodamento distribuiti”](#) a pagina 1176 per il numero di messaggio corrispondente.

Controllare i messaggi di errore sul sistema partner che potrebbero indicare la causa del problema.

Una possibile causa della visualizzazione di questo messaggio è l'utilizzo di ICSF (Integrated Cryptographic Service Facility). Per ulteriori informazioni, consultare [Utilizzo di ICSF](#).

CSQX215E

csect - name Rete di comunicazione non disponibile, TRPTYPE=*trptype*

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di utilizzare il sistema di comunicazioni, ma non è stato avviato o è stato arrestato. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Azione di sistema

Il canale o il listener non è stato avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Avviare il sistema di comunicazioni e riprovare.

CSQX218E

csect - name Listener non avviato - impossibile eseguire il bind, porta *porta* indirizzo *indirizzo ip*
TRPTYPE=TCP INDISCU TI=*disposizione* RC=*codice di ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di collegare il socket TCP/IP alla porta listener indicata non è riuscito. *ip - address* è l'indirizzo IP utilizzato o '*' se il listener utilizza tutti gli indirizzi IP. Il codice di ritorno (in esadecimale) da TCP/IP era *codice di ritorno*.

disposizione mostra il tipo di richieste in entrata che il listener stava gestendo:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il listener non è stato avviato.

Risposta del programmatore di sistema

L'errore potrebbe essere dovuto a un altro programma che utilizza lo stesso numero di porta.

Consultare [“Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni”](#) a pagina 1159 per informazioni sul codice di ritorno da TCP/IP.

CSQX219E

csect - name Listener arrestato - errore durante la creazione di una nuova connessione, TRPTYPE=TCP
INDISCU TI=*disposizione*

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di creare un nuovo socket TCP/IP perché è stata ricevuta una richiesta di collegamento, ma si è verificato un errore.

disposizione mostra il tipo di richieste in entrata che il listener stava gestendo:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il listener viene arrestato. L'iniziatore del canale tenterà di riavviarlo, agli intervalli specificati dall'attributo gestore code LSTRTMR.

Risposta del programmatore di sistema

L'errore potrebbe essere transitorio, riprovare più tardi. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario arrestare alcuni altri lavori che utilizzano TCP/IP o riavviare TCP/IP.

CSQX220E

csect - name Rete di comunicazioni non disponibile, canale *channel - name* TRPTYPE=*trptype*

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di utilizzare il sistema di comunicazioni da un canale o da un listener, ma non è stato avviato o è stato arrestato. Se era per un canale, il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. Se è stato per un listener, il nome del canale viene nuovamente visualizzato come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Azione di sistema

Il canale o il listener non è stato avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Avviare il sistema di comunicazioni e riprovare.

CSQX228E

csect - name Il listener non può avviare il canale, canale *channel - name* TRPTYPE =*trptype*
INDISCU TI=*disposition* connection=*conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Una richiesta di collegamento in entrata è arrivata da *conn-id*, ma il listener per *trptype* non ha potuto avviare un'istanza di un canale per rispondere ad essa. Il canale associato è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

disposizione mostra il tipo di richieste in entrata che il listener stava gestendo:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Tuttavia, questo messaggio può verificarsi anche nei casi in cui non vi è alcun errore; ad esempio, se viene emesso il comando TCP/IP TELNET diretto alla porta utilizzata dall'iniziatore del canale.

Azione di sistema

Se un canale è coinvolto, non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

L'errore potrebbe essere dovuto al fatto che l'iniziatore di canali è attualmente troppo occupato; riprovare quando sono in esecuzione meno canali. Se il problema persiste, aumentare il numero di dispatcher utilizzati dall'iniziatore di canali.

CSQX234I

csect - name Listener arrestato, TRPTYPE=*trptype* IN=*disposition*

Gravità

0

Spiegazione

Il listener specificato è terminato. Questo potrebbe essere per una serie di ragioni, tra cui, ma non solo, quelle nel seguente elenco:

- è stato immesso un comando STOP
- il listener stava riprovando
- si è verificato un errore nel sistema di comunicazione

trptype è il tipo di trasporto.

disposizione mostra il tipo di richieste in entrata che il listener stava gestendo:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Se il listener non è stato intenzionalmente arrestato, l'iniziatore di canali tenterà di riavviare il listener, agli intervalli specificati dall'attributo gestore code LSTRTMR.

Risposta del programmatore di sistema

Se il listener non è stato deliberatamente arrestato, esaminare i messaggi precedenti relativi all'iniziatore del canale o agli spazi di indirizzo TCP/IP, OMVS o APPC per determinare la causa.

CSQX235E

csect - name Indirizzo locale non valido *local - addr*, canale *channel - name* TRPTYPE=*trptype*
RC=*return - code* (*return - text*) reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

L'indirizzo locale fornito *local - addr* non può essere risolto in un indirizzo di rete TCP/IP. Il canale associato è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Il codice di ritorno era: (in esadecimale) *return - code*, (in testo) *return - text*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la configurazione TCP/IP locale. Il server dei nomi non contiene il nome host oppure il server dei nomi non era disponibile.

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno da TCP/IP.

CSQX239E

csect - name Impossibile determinare il nome host locale, canale *channel - name* TRPTYPE=TCP
RC=*return - code* (*return - text*) reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di avviare un canale o un listener utilizzando TCP/IP, ma la chiamata TCP/IP *gethostname* ha avuto esito negativo. Se era per un canale, il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. Se è stato per un listener, il nome del canale viene nuovamente visualizzato come '????'.

Il codice di ritorno era: (in esadecimale) *return - code*, (in testo) *return - text*. Per alcuni errori, è possibile che vi sia anche un codice motivo associato *motivo* (in esadecimale) che fornisce ulteriori informazioni.

Azione di sistema

Il canale o il listener non è stato avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per informazioni sulla causa del codice di ritorno da TCP/IP.

CSQX250E

csect - name Listener terminato in modo anomalo, TRPTYPE=*trptype* INDISP=*disposition*,
reason=*sssuuu - reason*

Gravità

8

Spiegazione

Il listener specificato sta terminando in modo anomalo perché si è verificato un errore che non può essere corretto. *sss* è il codice di completamento del sistema, *uuu* è il codice di completamento utente e *motivo* è il codice motivo associato (tutto in esadecimale).

disposizione mostra il tipo di richieste in entrata che il listener stava gestendo:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il listener termina in modo anomalo e viene normalmente emesso un dump. L'iniziatore del canale tenterà di riavviare il listener, agli intervalli specificati dall'attributo del gestore code LSTRTMR.

Risposta del programmatore di sistema

I codici di completamento utente sono generalmente il risultato di errori rilevati da Language Environment; per informazioni su questi codici, consultare *Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages*. Altrimenti, contattare il centro di supporto IBM.

CSQX251I

csect - name Listener avviato, TRPTYPE=*trptype* IN=*disposition*

Gravità

0

Spiegazione

Il listener specificato è stato avviato correttamente. Ciò può essere dovuto ad un comando [START LISTENER](#) o al fatto che il listener si è riavviato automaticamente in seguito ad un errore.

disposizione mostra il tipo di richieste in entrata che il listener stava gestendo:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQX256E

csect - name Listener arrestato - errore durante la selezione di una nuova connessione, TRPTYPE=TCP
INDISCU TI=*disposizione*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore nell'elaborazione della selezione del listener. Il listener è stato notificato da TCP/IP, ma non è stata ricevuta alcuna richiesta di collegamento.

disposizione mostra il tipo di richieste in entrata che il listener stava gestendo:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il listener viene arrestato. L'iniziatore del canale tenterà di riavviarlo, agli intervalli specificati dall'attributo gestore code LSTRTMR.

Risposta del programmatore di sistema

L'errore potrebbe essere transitorio, riprovare più tardi. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario arrestare alcuni altri lavori che utilizzano TCP/IP o riavviare TCP/IP.

CSQX257I

csect - name Il listener non è in grado di creare una nuova connessione, TRPTYPE=TCP
INDISCU TI=*disposizione*

Gravità

4

Spiegazione

Si è tentato di creare un nuovo socket TCP/IP perché è stata ricevuta una richiesta di collegamento, ma si è verificato un errore.

disposizione mostra il tipo di richieste in entrata che il listener stava gestendo:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il listener continua l'esecuzione, ma la connessione non viene creata.

Risposta del programmatore di sistema

L'errore potrebbe essere transitorio, riprovare più tardi. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario arrestare alcuni altri lavori che utilizzano TCP/IP o riavviare TCP/IP.

CSQX258E

csect - name Listener arrestato - errore nell'accettare una nuova connessione, TRPTYPE=TCP
INDISCU TI=*disposizione*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore nell'elaborazione di accettazione del listener. Il listener è stato notificato da TCP/IP, ma non è stata ricevuta alcuna richiesta di collegamento.

disposizione mostra il tipo di richieste in entrata che il listener stava gestendo:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il listener viene arrestato. L'iniziatore del canale tenterà di riavviarlo, agli intervalli specificati dall'attributo gestore code LSTRTMR.

Risposta del programmatore di sistema

L'errore potrebbe essere transitorio, riprovare più tardi. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario arrestare alcuni altri lavori che utilizzano TCP/IP o riavviare TCP/IP.

CSQX259E

csect - name timeout della connessione, canale *channel - name* connection *conn-id* (gestore code *qmgr - name*) TRPTYPE=*trptype*

Gravità

8

Spiegazione

Timeout della connessione *ID - connessione* . Il canale associato è *nome - canale* e il gestore code remoto è *qmgr - name*; in alcuni casi i nomi non possono essere determinati e vengono quindi visualizzati come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Le cause probabili sono:

- Un errore di comunicazione.
- Per un canale di messaggi, se viene utilizzata la funzione Timeout di ricezione (come impostato dagli attributi del gestore code RCVTIME, RCVTTYPE e RCVTMIN) e non è stata ricevuta alcuna risposta dal partner entro questo periodo di tempo.
- Per un canale MQI, se la funzione Client Idle è utilizzata (come impostato dall'attributo del canale di connessione server DISCINT) e l'applicazione client non ha emesso una chiamata MQI entro questo periodo di tempo.

Azione di sistema

Il canale si arresta.

Risposta del programmatore di sistema

Per un canale di messaggi, controllare l'estremità remota per verificare perché si è verificato il timeout. Tenere presente che, se sono impostati i valori dei tentativi, l'estremità remota verrà riavviata automaticamente. Se necessario, impostare il tempo di attesa di ricezione per il gestore code su un valore più elevato.

Per un canale MQI, verificare che il comportamento delle applicazioni client sia corretto. In tal caso, impostare l'intervallo di disconnessione per il canale su un valore più elevato.

CSQX261E

csect - name Nessuno stack IP adatto disponibile, canale *channel - name*, connessione *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di assegnare una conversazione sulla connessione *conn-id* per il canale *channel - name* utilizzando le comunicazioni TCP/IP non è riuscito perché lo stack IP utilizzato non supporta la famiglia di indirizzi IP richiesti per la connessione.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Se l'attributo CONNAME del canale si risolve in un indirizzo IPv6 , verificare che lo stack utilizzato dalla combinazione dell'attributo del gestore code TCPNAME e dell'attributo LOCLADDR del canale supporti IPv6. Se l'attributo CONNAME del canale si risolve in un indirizzo IPv4 , assicurarsi che lo stack sia utilizzato dalla combinazione dell'attributo del gestore code TCPNAME e che l'attributo LOCLADDR del canale supporti IPv4.

CSQX262E

csect - name Comunicazioni annullate, canale *channel - name* TRPTYPE=*trptype*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore di comunicazione non previsto per un listener o un canale. Questo errore si verifica se il canale è stato arrestato con modalità FORCE e la sessione di comunicazioni è stata annullata.

Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. *trptype* mostra il sistema di comunicazioni utilizzato:

TCP

TCP/IP

LU62

APPC/MVS

Azione di sistema

Il canale è arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il canale, se necessario.

CSQX293I

csect - name Channel *channel - name* ha avviato una commutazione della coda di trasmissione da *old - xmitq* a *new - xmitq*

Gravità

0

Spiegazione

Una commutazione della coda di trasmissione per il canale identificato da *channel - name* è richiesta a causa di una modifica alla configurazione della coda di trasmissione cluster predefinita del gestore code o all'attributo del nome del canale cluster di una coda di trasmissione cluster. Questo messaggio viene emesso dall'iniziatore di canali quando viene avviato il processo di commutazione della coda di trasmissione da *old - xmitq* a *new - xmitq*.

Azione di sistema

Al gestore code viene notificato di avviare il processo di commutazione per il canale.

Il canale continua l'esecuzione dopo la chiusura della vecchia coda di trasmissione e il passaggio all'utilizzo della nuova coda di trasmissione.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQX294E

csect - name Stato coda trasmissione non disponibile, canale *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

La coda di trasmissione per il canale mittente del cluster identificato da *nome - canale* non può essere determinata perché quando il gestore code è stato avviato non è stato in grado di caricare lo stato della coda di trasmissione persistente dalla coda SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ.

Azione di sistema

Il canale termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code non è in grado di caricare lo stato della coda di trasmissione persistente durante l'avvio, emette il messaggio [CSQM561E](#).

CSQX295E

csect - name Coda di trasmissione cluster limitata, canale *channel - name*, coda di trasmissione *xmitq - name*

Gravità

8

Spiegazione

Il canale mittente del cluster identificato da *nome - canale* è stato configurato per utilizzare la coda di trasmissione *nome - trasmissione*, tuttavia, l'utilizzo di code di trasmissione diverse da SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE è stato successivamente disabilitato dalla modalità operativa del gestore code (OPMODE).

Azione di sistema

Il canale termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che la modalità operativa del gestore code sia configurata correttamente. Se la configurazione è corretta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Modificare la configurazione della coda di trasmissione cluster predefinita del gestore code in modo tale che tutti i canali mittente del cluster utilizzino per impostazione predefinita la coda di trasmissione SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. A tale scopo, modificare il valore dell'attributo del gestore code **DEFCLXQ** in **SCTQ**.
2. Identificare le code di trasmissione definite manualmente che hanno un valore di attributo nome canale cluster non vuoto utilizzando il comando **DISPLAY QLOCAL(*) WHERE(CLCHNAME NE ' ')**. Modificare il valore dell'attributo del nome del canale cluster di queste code in uno spazio.
3. Riavviare il canale.

CSQX296E

csect - name Negoziazione di protezione password non riuscita per il canale *channel - name*, connessione *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile stabilire il canale *nome - canale* perché non è stato possibile concordare un algoritmo di protezione password con la macchina remota *id - connessione*.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare se le impostazioni di protezione della parola d'ordine impediscono l'interoperabilità con la macchina remota.

In alternativa, considerare l'utilizzo di SSL o TLS per proteggere le password. È necessario utilizzare una CipherSpec non null per proteggere le password.

CSQX403I

csect - name Auto - definizione del canale *channel - name* eliminato dall'exit *exit - name*

Gravità

0

Spiegazione

In risposta a una richiesta di avviare un canale che non era stato definito, è stato effettuato un tentativo di definirlo automaticamente. L'uscita di definizione automatica del canale *nome - uscita* ne ha impedito la definizione.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

CSQX404I

csect - name La fase uno di REFRESH CLUSTER REPOS (YES) è stata completata, cluster *nome - clustern* oggetti modificati

Gravità

0

Spiegazione

La fase uno di REFRESH CLUSTER è stata completata.

Le applicazioni che tentano di accedere alle risorse cluster potrebbero riscontrare errori nella risoluzione delle risorse cluster fino al completamento della fase due di REFRESH CLUSTER.

La fase due viene completata una volta che tutte le nuove informazioni sono state ricevute da altri membri del cluster.

Monitorare il sistema SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE per determinare quando ha raggiunto uno stato costantemente vuoto per indicare che il processo di aggiornamento è stato completato.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX405I

csect - name Comando FORCERIMOVE QUEUES (YES) elaborato, cluster *nome - cluster* destinazione destinazione

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository ha correttamente elaborato un comando RESET CLUSTER ACTION (FORCERIMOVE) con l'opzione QUEUES (YES) per il cluster indicato e il gestore code di destinazione.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX406E

csect - name comando REFRESH CLUSTER REPOS (YES) non riuscito, il cluster *cluster - name - qmgr - name* è un repository completo

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository non ha potuto eseguire un comando REFRESH CLUSTER con l'opzione REPOS (YES) per il cluster indicato, poiché il gestore code locale fornisce un servizio di gestione repository completo per il cluster.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti o sul gestore code corretto. Potrebbe essere necessario modificare il gestore code in modo che non sia un repository completo per il cluster.

CSQX407I

Definizioni *csect - name* Cluster queue *q - name* incongruenti

Gravità

4

Spiegazione

La definizione di una coda cluster ha valori diversi per gli attributi DEFPRTY, DEFPSIST, DEFPRESP e DEFBIND sui vari gestori code nel cluster.

Tutte le definizioni della stessa coda cluster devono essere identiche. Potrebbero verificarsi dei problemi se le applicazioni si basano su uno di tali attributi per determinare il comportamento della messaggistica. Ad esempio, se un'applicazione apre una coda del cluster con l'opzione MQOO_BIND_AS_Q_DEF e le diverse istanze della coda hanno valori DEFBIND differenti, il comportamento del trasferimento del messaggio dipende da quale istanza della coda viene selezionata quando viene aperta.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare le definizioni della coda sui diversi gestori code in modo che abbiano valori identici per tali attributi.

CSQX410I

csect - name Repository Manager avviato

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore di repository è stato avviato correttamente.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX411I

csect - name Repository manager arrestato

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository è stato arrestato. Ciò può essere dovuto a uno dei seguenti tre motivi:

- L'iniziatore del canale è in fase di arresto.
- L'iniziatore di canali è in fase di avvio e le code utilizzate dal gestore repository non sono state definite perché non è richiesto il clustering.
- Si è verificato un errore

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma il clustering non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Se si è verificato un errore, esaminare il problema riportato nei precedenti messaggi.

CSQX412E

csect - name Comando repository non indirizzato, destinazione *target - id* sender *sender - id*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto un comando destinato ad altri gestori code, con un identificativo *target - id*. Il comando è stato inviato dal gestore code con identificativo *sender - id*.

Azione di sistema

Il comando viene ignorato e l'errore viene notificato al mittente.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare le definizioni di canale e cluster del gestore code di invio.

CSQX413E

csect - name Errore di formato del comando repository, codice comando *comando*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il comando viene ignorato e l'errore viene notificato al mittente; il gestore repository continua l'elaborazione. Le informazioni relative all'errore vengono scritte nel dataset identificato dall'istruzione CSQSNAP DD della procedura JCL dell'attività avviata dell'iniziatore di canali, xxxxCHIN.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQX415E

csect - name Errore di stato del comando del repository, codice comando *comando* oggetto cluster *nome - oggetto* mittente *id - mittente*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il comando viene ignorato; il gestore repository continua l'elaborazione. Le informazioni relative all'errore vengono scritte nel dataset identificato dall'istruzione CSQSNAP DD della procedura JCL dell'attività avviata dell'iniziatore di canali, xxxxCHIN.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQX416E

csect - name Repository command processing error, RC=*return - code* command *code command* oggetto cluster *nome - oggetto* mittente *sender - id*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il comando viene ignorato; il gestore repository continua l'elaborazione. Le informazioni relative all'errore vengono scritte nel dataset identificato dall'istruzione CSQSNAP DD della procedura JCL dell'attività avviata dell'iniziatore di canali, xxxxCHIN.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQX417I

csect - name I mittenti del cluster rimangono per il gestore code rimosso *qmgr - name*

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code indicato è stato eliminato o rimosso in modo forzato da un cluster, ma vi sono canali mittenti del cluster definiti manualmente che vi fanno riferimento. Ciò significa che il gestore repository continuerà a inviare le informazioni sul cluster al gestore code rimosso.

Risposta del programmatore di sistema

Eliminare i canali mittente del cluster definiti manualmente che fanno riferimento a *qmgr - name*.

CSQX418I

csect - name Solo un repository per il cluster *cluster - name*

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto informazioni su un cluster per il quale è l'unico repository completo.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Se si richiede un secondo repository completo, modificare l'attributo REPOS o REPOSNL del secondo gestore code che deve avere un repository completo per il cluster per specificare il nome cluster.

CSQX419I

csect - name Nessun destinatario del cluster per il cluster *nome - cluster*

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto informazioni su un cluster per cui non sono noti canali riceventi del cluster.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Definire i canali riceventi del cluster per il cluster sul gestore code locale.

CSQX420I

csect - name No repositories for cluster *nome - cluster*

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto informazioni su un cluster per cui non sono noti repository completi.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Definire un canale mittente del cluster per la connessione al gestore code che è il repository completo per il cluster o modificare l'attributo REPOS o REPOSNL del gestore code che deve avere un repository completo per il cluster per specificare il nome cluster.

CSQX422E

csect - name Repository manager error, RC=*return - code*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore repository tenta di continuare l'elaborazione. Le informazioni relative all'errore vengono scritte nel dataset identificato dall'istruzione CSQSNAP DD della procedura JCL dell'attività avviata dell'iniziatore di canali, xxxxCHIN.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQX425E

csect - name Errore di unione del comando del repository, codice comando *comando* oggetto cluster *nome - oggetto* mittente *id - mittente*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il comando viene ignorato; il gestore repository continua l'elaborazione. Le informazioni relative all'errore vengono scritte nel dataset identificato dall'istruzione CSQSNAP DD della procedura JCL dell'attività avviata dell'iniziatore di canali, xxxxCHIN.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQX426E

csect - name Undeliverable repository command, channel *channel - name* target *target - id* command *code command*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository ha tentato di inviare un comando a un altro gestore code utilizzando il canale *channel - name*. Non è possibile trovare l'altro gestore code, con identificativo *target - id*.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare le definizioni di canale e cluster dei gestori code di invio e di ricezione.

CSQX427E

csect - name Cluster - sender non connesso al repository, cluster *cluster - name* canale *channel - name* target *target - id*

Gravità

8

Spiegazione

Un canale mittente del cluster deve essere connesso a un gestore code che è un repository completo per tutti i cluster per il canale e il canale ricevente del cluster corrispondente deve trovarsi negli stessi cluster. Il canale *nome - canale* nel cluster *nome - cluster* non soddisfa questo. *target - id* è l'identificativo del gestore code di destinazione per il canale.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la definizione del canale su entrambi i gestori code per assicurarsi che sia connesso a un repository completo per i cluster e che si trovi negli stessi cluster su entrambi i gestori code.

CSQX428E

csect - name Pubblicazione non prevista di una coda cluster, cluster *nome - cluster* coda cluster *nome - q* mittente *ID - mittente*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto una pubblicazione per la coda cluster *q - name* da un altro gestore code, con un identificativo *sender - id*, relativo al cluster *cluster - name*. Il gestore code locale non può accettare il comando perché non è un repository completo per il cluster e quindi non è interessato alla coda del cluster.

Ciò può verificarsi anche perché un comando destinato al gestore repository locale è ritardato nella rete ed è obsoleto quando arriva, ad esempio perché è stato immesso un comando REFRESH CLUSTER sul gestore repository locale e ha causato la modifica della vista del cluster.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code del repository parziale locale deve essere un repository completo per il cluster, utilizzare il comando ALTER QMGR per specificare un repository o un elenco nomi repository che contiene il cluster. Se il gestore code locale è correttamente un repository parziale per il cluster, accertarsi che il gestore code remoto non abbia un mittente cluster definito manualmente diretto al repository parziale locale.

Se il messaggio si verifica perché un comando non è aggiornato, il messaggio può essere ignorato.

CSQX429E

csect - name Eliminazione non prevista di una coda cluster, cluster *nome - cluster* coda cluster *nome - q*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto un'eliminazione per la coda cluster *q - name* da un altro gestore code, con un identificativo *sender - id*, correlato al cluster *cluster - name*. Il gestore code locale non può accettare il comando perché non è un repository completo per il cluster e quindi non è interessato alla coda del cluster.

Ciò può verificarsi anche perché un comando destinato al gestore repository locale è ritardato nella rete ed è obsoleto quando arriva, ad esempio perché è stato immesso un comando [REFRESH CLUSTER](#) sul gestore repository locale e ha causato la modifica della vista del cluster.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code del repository parziale locale deve essere un repository completo per il cluster, utilizzare il comando [ALTER QMGR](#) per specificare un repository o un elenco nomi repository che contiene il cluster. Se il gestore code locale è correttamente un repository parziale per il cluster, accertarsi che il gestore code remoto non abbia un mittente cluster definito manualmente diretto al repository parziale locale.

Se il messaggio si verifica perché un comando non è aggiornato, il messaggio può essere ignorato.

CSQX430E

csect - name Comando di repository del gestore code non previsto, cluster *nome - cluster* canale *nome - canale* mittente *id - mittente*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto un comando da un altro gestore code, con un identificativo che è *sender - id*, correlato al cluster *cluster - name*. Il gestore code locale non può accettare il comando perché non è un repository completo per il cluster, non ha un interesse nel canale cluster e non ha alcun canale mittente del cluster corrispondente. Il canale mittente del cluster utilizzato dall'altro gestore code era *nome - canale*.

Questo messaggio potrebbe essere visualizzato su un gestore code che ha definito un canale mittente del cluster su un altro gestore code che non ospita un repository completo, se l'altro gestore code viene successivamente modificato per ospitare un repository completo.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la definizione del canale sul gestore code di invio per assicurarsi che sia collegato a un repository completo per il cluster.

Accertarsi che i valori CLUSTER e CLUSNL siano congruenti e che non sia stato specificato un *nome - cluster* quando si intendeva un *elenco nomi - cluster*.

CSQX431I

csect - name Repository non disponibile, cluster *nome - cluster* canale *nome - canale* mittente *id - mittente*

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto un comando da un altro gestore code, con l'identificativo *sender - id*, che indica che non è più un repository completo per il cluster *nome - cluster*.

Azione di sistema

Il canale mittente del cluster *nome - canale* viene cambiato in modo che non possa più essere utilizzato per accedere all'altro gestore code in relazione al cluster.

CSQX432I

csect - name Query cluster non prevista ricevuta, cluster *nome - cluster* oggetto cluster *nome - oggetto* mittente *id - mittente*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto una query per l'oggetto cluster *nome - oggetto* da un altro gestore code, con un identificativo *sender - id*, relativo al cluster *nome - cluster*. Il gestore code locale non può accettare il comando perché non è un repository completo per il cluster.

Ciò può verificarsi anche perché un comando destinato al gestore repository locale è ritardato nella rete ed è obsoleto quando arriva, ad esempio perché è stato immesso un comando REFRESH CLUSTER sul gestore repository locale e ha causato la modifica della vista del cluster.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Se si suppone che il gestore code del repository parziale locale sia un repository completo per il cluster, utilizzare il comando ALTER QMGR per specificare un repository o un elenco nomi di repository che contiene il cluster. Se il gestore code locale è correttamente un repository parziale per il cluster, accertarsi che il gestore code remoto non abbia un mittente cluster definito manualmente diretto al repository parziale locale.

Se il messaggio si verifica perché un comando non è aggiornato, il messaggio può essere ignorato.

CSQX433E

csect - name Cluster - receiver e cluster - sender diversi, cluster *cluster - name* canale *channel - name* mittente *sender - id*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto un comando da un altro gestore code con identificativo *sender - id*. Il canale mittente del cluster *nome - canale* su tale gestore code si trova nel cluster *nome - cluster*, ma il corrispondente canale ricevente del cluster sul gestore code locale non lo è.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la definizione del canale in modo che si trovi negli stessi cluster su entrambi i gestori code.

CSQX434E

csect - name Messaggio non riconosciuto su *nome*

Gravità

8

Spiegazione

L'iniziatore di canali ha trovato un messaggio su una delle sue code che aveva un formato che non poteva essere riconosciuto o che non proveniva da un gestore code o da un iniziatore di canale.

Azione di sistema

Il messaggio viene inserito nella coda di messaggi non instradabili.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di messaggi non instradabili per determinare il mittente del messaggio.

CSQX435E

csect - name Impossibile inserire il messaggio del gestore repository, destinazione *target - id*
MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc - text*)

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore repository ha tentato di inviare un messaggio a SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE su un altro gestore code con un identificativo *target - id*, ma la chiamata MQPUT non è riuscita.

Azione di sistema

L'elaborazione continua ma le informazioni sul repository potrebbero essere obsolete.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a "Codici di errore e completamento API" a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Controllare le definizioni di canale e cluster sui gestori code locali e di destinazione e accertarsi che i canali tra di loro siano in esecuzione.

Una volta corretto il problema, le informazioni sul repository verranno normalmente aggiornate in automatico. Il comando REFRESH CLUSTER può essere utilizzato per essere certi che le informazioni sul repository siano aggiornate.

Questo errore può verificarsi se il comando REFRESH CLUSTER REPOS (YES) viene emesso rispetto a un repository completo, in quanto il repository completo non sarà temporaneamente in grado di soddisfare le richieste da altri repository fino a quando non avrà rigenerato il cluster. Se è presente più di un repository completo per il cluster, il problema si risolverà da solo. Se è presente solo un singolo repository completo per il cluster, il comando REFRESH CLUSTER dovrà essere eseguito su tutti gli altri gestori code nel cluster per farli contattare di nuovo il repository completo.

CSQX436E

csect - name Impossibile inserire il messaggio del gestore repository, cluster *cluster - name*
MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc - text*)

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore repository ha tentato di inviare un messaggio a SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE su un gestore code che ha il repository completo per il cluster specificato, ma MQPUT non è riuscito.

Azione di sistema

L'elaborazione continua ma le informazioni sul repository potrebbero essere obsolete.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Controllare le definizioni di canale e cluster sui gestori code locali e di destinazione e accertarsi che i canali tra di loro siano in esecuzione.

Una volta corretto il problema, le informazioni sul repository verranno normalmente aggiornate in automatico. Il comando REFRESH CLUSTER può essere utilizzato per essere certi che le informazioni sul repository siano aggiornate.

CSQX437E

csect - name Impossibile eseguire il commit delle modifiche al repository

Gravità

4

Spiegazione

Il gestore repository ha tentato di eseguire il commit di alcuni aggiornamenti al repository, ma l'operazione non è riuscita.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le informazioni sul repository locale potrebbero non essere aggiornate.

Risposta del programmatore di sistema

Se ciò si verifica quando l'iniziatore di canali è in fase di arresto, è possibile ignorarlo perché le informazioni sul repository locale verranno normalmente aggiornate automaticamente quando l'iniziatore di canali viene riavviato. Se vi è una ricorrenza isolata in altre occasioni, utilizzare il comando REFRESH CLUSTER per aggiornare le informazioni sul repository locale.

Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX438E

nome - csect Impossibile riassegnare i messaggi, canale *nome - canale* MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*testo mqrc*)

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository non è riuscito a riassegnare i messaggi per il canale specificato ad un'altra destinazione.

Azione di sistema

I messaggi rimangono nella coda di trasmissione.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Utilizzare queste informazioni insieme a tutti i messaggi di errore precedenti per determinare la causa del problema. Una volta corretto il problema, riavviare il canale.

CSQX439E

csect - name Errore di repository per il canale *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore repository tenta di continuare l'elaborazione. Le informazioni relative all'errore vengono scritte nel dataset identificato dall'istruzione CSQSNAP DD della procedura JCL dell'attività avviata dell'iniziatore di canali, xxxxCHIN.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQX440E

csect - name Comando FORCERIMOVE non riuscito, cluster *cluster - name* target *target* - il repository non è su *qmgr - name*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository non ha potuto elaborare un comando RESET CLUSTER ACTION (FORCERIMOVE) per il cluster indicato e per il gestore code di destinazione, perché il gestore code locale non fornisce un servizio di gestione repository completo per il cluster.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti o sul gestore code corretto.

CSQX441I

csect - name comando FORCERIMOVE elaborato, cluster *nome cluster* destinazione *destinazione*

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository ha elaborato correttamente il comando RESET CLUSTER ACTION (FORCERIMOVE) per il cluster indicato e il gestore code di destinazione.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX442I

csect - name La fase uno di REFRESH CLUSTER è stata completata, cluster *nome - clustern* oggetti modificati

Gravità

0

Spiegazione

La fase uno di REFRESH CLUSTER è stata completata.

Le applicazioni che tentano di accedere alle risorse cluster potrebbero non essere in grado di risolvere le risorse cluster fino al completamento della fase due di **REFRESH CLUSTER** .

La fase due viene completata una volta che tutte le nuove informazioni sono state ricevute da altri membri del cluster.

Monitorare il sistema SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE per determinare quando ha raggiunto uno stato costantemente vuoto per indicare che il processo di aggiornamento è stato completato.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX443I

csect - name comando SUSPEND QMGR elaborato, cluster *nome - clustern* oggetti modificati

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository ha elaborato correttamente un comando SUSPEND QMGR per il cluster indicato. (Dove il comando ha specificato un elenco nomi dei cluster, il messaggio viene emesso solo per il primo cluster nell'elenco nomi.)

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX444I

csect - name Comando RESUME QMGR elaborato, cluster *cluster - namen* oggetti modificati

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore di repository ha elaborato correttamente un comando RESUME QMGR per il cluster indicato. (Dove il comando ha specificato un elenco nomi dei cluster, il messaggio viene emesso solo per il primo cluster nell'elenco nomi.)

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX447E

csect - name Impossibile eseguire il backout delle modifiche al repository

Gravità

8

Spiegazione

A seguito di un errore, il gestore repository ha tentato di eseguire il backout di alcuni aggiornamenti al repository locale ma non è riuscito.

Azione di sistema

Il gestore repository viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore repository viene riavviato correttamente o se, al riavvio dell'iniziatore di canali, il gestore repository viene avviato correttamente, è possibile ignorarlo.

In caso contrario, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX448E

csect - name Arresto del gestore repository a causa di errori. Riavvia in *n* secondi

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore grave, come riportato nei messaggi precedenti, durante l'elaborazione del gestore repository; il gestore repository non è in grado di continuare.

Azione di sistema

Il gestore repository viene terminato. L'iniziatore di canali tenterà di riavviarlo dopo l'intervallo specificato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il problema riportato nei messaggi precedenti.

CSQX449I

csect - name Gestore repository riavviato

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository è stato riavviato correttamente a causa di un errore.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQX453E

csect - name comando FORCERIMOVE non riuscito, il cluster *nome - cluster* destinazione *destinazione* non è univoco

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository non è stato in grado di elaborare un comando RESET CLUSTER ACTION (FORCERIMOVE) per il cluster indicato e il gestore code di destinazione, perché nel cluster è presente più di un gestore code con il nome specificato.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando specificando l'identificativo (QMID) del gestore code da rimuovere, piuttosto che il nome.

CSQX455E

csect - name comando FORCERIMOVE non riuscito, cluster *nome - cluster* destinazione *destinazione* non trovato

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository non è stato in grado di elaborare un comando RESET CLUSTER ACTION (FORCERIMOVE) per il cluster indicato e per il gestore code di destinazione, poiché non è stata trovata alcuna informazione su tale gestore code nel repository locale.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando specificando il nome o l'identificativo del gestore code corretto.

CSQX456I

csect - name Aggiornamento repository completo non ricevuto, cluster *cluster - name* queue *q - name* (gestore code *qmgr - name*)

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository ha rilevato una coda cluster che era stata utilizzata negli ultimi 30 giorni e per cui dovevano essere ricevute le informazioni aggiornate. Tuttavia, tali informazioni non sono state ricevute. La coda è *q - name* in *cluster - name* e il gestore code è *qmgr - name*.

Se il gestore code è un repository parziale per la coda, le informazioni aggiornate dovrebbero essere state inviate da un repository completo. Se il gestore code è un repository completo, le informazioni aggiornate devono essere inviate dal gestore code su cui è definita la coda.

Azione di sistema

Il gestore repository conserva le informazioni su questa coda per altri 60 giorni da quando si è verificato per la prima volta l'errore. Se le informazioni non sono state inviate a un repository completo, questa coda non viene utilizzata per soddisfare le nuove richieste di risorse cluster effettuate a questo repository completo.

Risposta del programmatore di sistema

Se la coda è ancora richiesta, verificare che:

- I canali cluster da e verso il gestore code che è il repository completo per il cluster e tra questo e il gestore code in cui si trova la coda, sono in grado di essere eseguiti.
- I gestori repository su tali gestori code non sono stati terminati in modo anomalo.

CSQX457I

csect - name Repository disponibile, cluster *nome - cluster* canale *nome - canale* mittente *id - mittente*

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore repository ha ricevuto un comando da un altro gestore code, con l'identificativo *sender - id*, che indica che si tratta di nuovo di un repository completo per il cluster *nome - cluster*.

Azione di sistema

Il canale mittente del cluster *nome - canale* è modificato in modo che possa essere utilizzato per accedere all'altro gestore code in relazione al cluster.

CSQX458E

csect - name Impossibile accedere esclusivamente alla cache del repository, TCB= *tcb - name* ha *num - registrations* registrazioni in sospeso

Spiegazione

Durante un'operazione che richiede l'accesso esclusivo alla cache, è stata rilevata un'altra attività da registrare. Se il gestore code rileva che le registrazioni esistono ancora dopo l'attesa che l'attività rimuova le relative registrazioni, il gestore code emette questo messaggio. L'attività che impedisce l'accesso esclusivo alla cache del repository ha *num - registrations* registrazioni in sospeso.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare se questa attività è ancora in esecuzione o è terminata. Se l'attività non è in esecuzione o se il problema persiste, raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi su z/OS e contattare il centro di supporto IBM.

CSQX459E

csect - name Nome argomento del cluster da *qmgr - name* rifiutato a causa di PSCLUS (DISABLED)

Spiegazione

Le informazioni relative al *nome - argomento* del cluster sono state inviate a questo gestore code su un canale da *qmgr - name* ma l'attributo del gestore code PSCLUS è stato impostato su DISABLED,

indicando che l'attività di pubblicazione / sottoscrizione non è prevista tra i gestori code in questo cluster.

Azione di sistema

La definizione dell'argomento cluster viene ignorata e non sarà visibile da questo gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera abilitare il clustering di pubblicazione / sottoscrizione, modificare l'attributo PSCLUS su tutti i gestori code nel cluster in ENABLED. Potrebbe anche essere necessario immettere i comandi REFRESH CLUSTER e REFRESH QMGR come descritto nella documentazione per l'attributo PSCLUS. Se non si utilizzano cluster di pubblicazione / sottoscrizione, è necessario eliminare l'oggetto argomento del cluster e verificare che PSCLUS sia DISABILITATO su tutti i gestori code.

CSQX460E

csect - name La cache del cluster è piena

Gravità

8

Spiegazione

Non è disponibile altro spazio nell'area cache del cluster.

Azione di sistema

Il gestore repository viene terminato. L'iniziatore di canali tenterà di riavviarlo dopo l'intervallo specificato.

Risposta del programmatore di sistema

Il problema potrebbe essere temporaneo. Se persiste, il gestore code deve essere riavviato; ciò causerà l'assegnazione di ulteriore spazio per l'area della cache del cluster.

Considerare la possibilità di modificare il parametro di sistema del tipo di cache cluster CLCACHE in dinamico, in modo che venga ottenuto automaticamente più spazio per la cache, come richiesto. (Se si utilizza un'uscita del carico di lavoro del cluster, verificare che supporti una cache del cluster dinamico.) Per informazioni sui parametri di sistema per la macro CSQ6SYSP, consultare [Utilizzo di CSQ6SYSP](#).

CSQX461I

csect - name Voce cache cluster corretta, gestore code cluster *clusqmgr - name* canale *channel - name* connessione *conn-id*

Gravità

4

Spiegazione

Al riavvio dell'iniziatore di canali, il gestore repository ha rilevato una voce danneggiata nella cache del cluster. La voce è stata corretta.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Il canale cluster a cui fa riferimento la voce, *nome canale* utilizzando la connessione *conn-id*, sarà disponibile per l'utilizzo.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna. È possibile verificare che la voce sia stata corretta correttamente immettendo il comando [DISPLAY CLUSQMGR](#) (*clusqmgr - name*) sul gestore code in cui è stato emesso questo messaggio.

CSQX462E

csect - name La voce della cache del cluster non è utilizzabile, gestore code del cluster *clusqmgr - name* canale *channel - name* connessione *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Al riavvio dell'iniziatore del canale, il gestore repository ha rilevato una voce danneggiata nella cache del cluster che non è stato possibile correggere.

Azione di sistema

La voce danneggiata viene ignorata. Il canale cluster a cui fa riferimento, *nome - canale* utilizzando la connessione *ID - connessione*, non sarà utilizzabile.

Risposta del programmatore di sistema

La voce danneggiata deve essere corretta e reintrodotta immettendo il comando

```
ALTER CHANNEL(channel-name) CHLTYPE(CLUSRCVR)
```

sul gestore code del cluster *clusqmgr - name*. È possibile verificare che la voce sia stata reintrodotta correttamente immettendo il comando `DISPLAY CLUSQMGR(clusqmgr - name)` sul gestore code in cui è stato emesso questo messaggio.

CSQX463E

csect - name Errore di accesso alla voce della cache del cluster

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno durante l'accesso a una voce cache del cluster.

Azione di sistema

Le informazioni relative all'errore vengono scritte nel dataset identificato dall'istruzione CSQSNAP DD della procedura JCL dell'attività avviata dell'iniziatore di canali, xxxxCHIN. Il componente in cui si è verificato l'errore (agente del canale dei messaggi, gestore repository) di solito termina; in alcuni casi, il risultato finale sarà che l'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQX465I

csect - name Nuova definizione argomento cluster incongruente, argomento *topic - name*, identificativo del gestore code *qmid*, attributo *attr*

Gravità

4

Spiegazione

La definizione dell'argomento del cluster *nome - argomento*, definita sull'identificativo del gestore code *qmid* ha valori di attributo *attr* differenti rispetto a uno o più argomenti del cluster già presenti nella memoria cache del cluster. Gli oggetti argomento esistenti vengono riportati dal messaggio `CSQX466I`.

Tutte le definizioni dello stesso argomento del cluster devono essere identiche; altrimenti, potrebbero verificarsi dei problemi se le applicazioni si basano su uno di questi attributi per determinare il comportamento della messaggistica. Ad esempio, se un'applicazione apre un argomento cluster e le diverse istanze dell'argomento hanno valori TOPICSTR differenti, il funzionamento del trasferimento del messaggio dipende da quale istanza dell'argomento viene selezionata quando viene aperta.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare le definizioni dell'argomento sui vari gestori code in modo che abbiano valori identici per tutti gli attributi.

CSQX466I

csect - name Definizioni argomento cluster incongruenti, argomento *topic - name*, identificativo del gestore code *qmid* attribute *attr*

Gravità

4

Spiegazione

La definizione dell'argomento del cluster *nome - argomento*, definita sull'identificativo del gestore code *qmid* ha un valore di attributo *attr* diverso rispetto a un argomento cluster che viene aggiunto alla cache del cluster. L'oggetto argomento che viene aggiunto viene riportato dal messaggio [CSQX465I](#).

Tutte le definizioni dello stesso argomento del cluster devono essere identiche; altrimenti, potrebbero verificarsi dei problemi se le applicazioni si basano su uno di questi attributi per determinare il comportamento della messaggistica. Ad esempio, se un'applicazione apre un argomento cluster e le diverse istanze dell'argomento hanno valori TOPICSTR differenti, il funzionamento del trasferimento del messaggio dipende da quale istanza dell'argomento viene selezionata quando viene aperta.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare le definizioni dell'argomento sui vari gestori code in modo che abbiano valori identici per tutti gli attributi.

CSQX467E

Errore del repository per l'argomento *topic - name*, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqr*c (*mqr*c - *text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il repository del cluster non è stato in grado di inserire o eliminare l'argomento *nome - argomento* a causa di un errore imprevisto nel gestore code.

Azione di sistema

Il gestore repository viene terminato. L'iniziatore di canali tenta di riavviare il gestore repository dopo un intervallo. Per ulteriori informazioni, vedere il messaggio [CSQX448E](#).

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni sui codici di completamento *mqcc* e *mqr*c (*mqr*c - *text* fornisce MQRC in formato testuale), consultare “Codici di errore e completamento API” a pagina 1180.

Contattare il centro di assistenza IBM con il codice motivo fornito per questo malfunzionamento.

CSQX468I

csect - name Gestore code *qmgr-uuid1* ha sostituito il gestore code *qmgr-uuid2* in un cluster a causa del riutilizzo del canale *channel - name*

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code *qmgr-uuid1* si è unito a un cluster utilizzando un canale ricevente del cluster con lo stesso nome di quello già definito dal gestore code *qmgr-uuid2*. Tutti i canali riceventi del cluster utilizzati all'interno di un cluster devono avere un nome univoco.

Azione di sistema

Il gestore code *qmgr - uuid1* utilizza il canale *nome - canale*. Il gestore code *qmgr-uuid2* non è in grado di partecipare correttamente al cluster mentre il gestore code *qmgr-uuid1* è membro.

Risposta del programmatore di sistema

L'utilizzo di un nome di canale attualmente associato a un gestore code differente nel cluster può essere intenzionale, ad esempio è possibile che il gestore code originale sia stato eliminato e ricreato come un nuovo gestore code. Tuttavia, la duplicazione accidentale di un nome di canale su più gestori code comporta anche questo comportamento. Se questa azione non era prevista, esaminare la configurazione dei gestori code.

CSQX469E

csect - name Aggiornamento non ricevuto per il canale CLUSRCVR *channel - name* ospitato sul gestore code *qmrid* nel cluster *cluster - name*, previsto *n* giorni fa, *m* giorni rimanenti

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore repository ha rilevato che il canale CLUSRCVR non è stato ripubblicato dal gestore code proprietario. Questa azione di ripubblicazione deve essere stata eseguita automaticamente *n* giorni fa o nel periodo compreso tra allora e ora.

Azione di sistema

Il gestore repository controllerà questa condizione approssimativamente ogni ora, continuando per un periodo di circa *m* giorni da ora in poi. Se si riceve un aggiornamento per il canale CLUSRCVR durante questo periodo, questi messaggi cesseranno. Se non si riceve alcun aggiornamento, questi messaggi continueranno ad essere scritti. Tuttavia, una volta trascorso questo periodo, se non si riceve alcun aggiornamento, il gestore code locale cancellerà le informazioni in proprio possesso su questo canale e questi messaggi cesseranno. Tenere presente che i gestori code repository parziale in questo cluster non potranno più utilizzare il canale a partire da tale momento.

Risposta del programmatore di sistema

Ci sono diverse possibili risposte:

1. Se il canale è stato rimosso intenzionalmente e non è più necessario, è necessario rimuoverlo completamente tramite il comando RESET CLUSTER .
2. Si è verificato un problema di lunga durata con il CLUSRCVR del gestore code locale nel cluster *nome cluster*. Se questa condizione è vera, correggere urgentemente il problema per garantire la ricezione degli aggiornamenti per il cluster.
3. Si è verificato un problema di lunga durata sul CLUSSDR del gestore code remoto nel cluster *nome cluster*. Se questa condizione è vera, correggere urgentemente il problema per garantire l'invio degli aggiornamenti per il cluster.
4. Verificare che il gestore repository sul gestore code remoto non sia terminato in modo anomalo.
5. Il gestore code remoto non è al passo con questo gestore code, potenzialmente a causa di un ripristino del gestore code da un backup. Il gestore code remoto deve immettere REFRESH CLUSTER per sincronizzarsi con altri gestori code nel cluster.

Se gli elementi di cui sopra sono stati verificati e questo problema persiste per diversi giorni, causando ripetizioni di questo messaggio di errore nei log degli errori del gestore code locale, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX470E

csect - name Channel *channel - name* ha la disposizione non corretta *disposizione*

Gravità

8

Spiegazione

L'azione richiesta non può essere eseguita sul canale *nome canale* perché ha la disposizione errata. Ad esempio, l'azione ha richiesto un canale condiviso, ma la sua disposizione è privata.

Azione di sistema

L'azione richiesta non viene eseguita.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare se il nome del canale è specificato correttamente. In tal caso, verificare che:

- Il canale è stato definito correttamente
- Il nome della coda di trasmissione identifica la coda corretta e tale coda ha la disposizione richiesta.

La disposizione di un'istanza di canale **non** è correlata a quella specificata da QSGDISP nella definizione del canale:

- Un canale di invio è *condiviso* se la coda di trasmissione è condivisa e *privato* se non lo è.
- Un canale di ricezione è *condiviso* se è stato avviato in risposta a una trasmissione in entrata diretta al gruppo di condivisione code e *privato* se è stato avviato in risposta a una trasmissione in entrata diretta al gestore code.

CSQX471I

csect - name nn canali condivisi da riavviare, *nn* richieste inoltrate

Gravità

0

Spiegazione

L'iniziatore di canali è in fase di chiusura; possiede alcuni canali di invio condivisi attivi e non è stato richiesto l'arresto. Le richieste di riavvio di questi canali su un altro gestore code sono state inoltrate come mostrato.

Azione di sistema

L'elaborazione di chiusura dell'iniziatore di canali continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se i numeri nel messaggio sono diversi, l'iniziatore del canale non è stato in grado di emettere richieste di riavvio per tutti i canali. In questo caso, utilizzare il comando DISPLAY CHSTATUS per determinare quali canali sono ancora di proprietà del gestore code per l'iniziatore di canali che si sta arrestando e quali quindi non sono stati riavviati e riavviarli manualmente come richiesto.

CSQX475I

csect - name Channel channel - name adottato, connessione *conn-id*

Gravità

0

Spiegazione

Il canale *channel - name*, orfano a causa di un errore di comunicazione, è stato adottato da una nuova istanza del canale, dalla connessione *conn-id*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQX476E

csect - name Channel channel - name è attivo su *qmgr - name*, voce di stato condiviso trovata

Gravità

8

Spiegazione

È stata richiesta un'operazione su un canale attivo. Poiché il canale è condiviso, potrebbe essere attivo su un altro gestore code. Se il canale è un ricevitore, una precedente istanza potrebbe essere rimasta orfana e quindi ancora attiva.

Azione di sistema

La richiesta non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Per le operazioni diverse dall'avvio del canale, arrestare il canale manualmente oppure attendere che termini e ritentare l'operazione. Potrebbe essere necessario utilizzare MODE (FORCE) per arrestare manualmente il canale se non si utilizza la funzione Adopt MCA. L'uso della funzione Adopt MCA evita la necessità di un intervento manuale per gestire i canali riceventi orfani.

Se il canale non è in esecuzione sul gestore code denominato, è presente una voce di stato condiviso orfana, che può verificarsi a causa di una perdita di connettività a Db2 . Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX477E

csect - name Il canale *channel - name* è attivo, la coda di trasmissione *queue - name* in uso su *qmgr - name*

Gravità

8

Spiegazione

È stata richiesta un'operazione su un canale attivo. La coda *nome - coda* denominata come coda di trasmissione nella definizione del canale per *nome - canale* è in uso su un altro membro del gruppo di condivisione code, *qmgr - name*.

Azione di sistema

La richiesta non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Effettuare le seguenti operazioni, come appropriato:

- Verificare se il canale è già in esecuzione
- Verificare se un altro canale sta utilizzando la coda utilizzando il comando [DISPLAY QSTATUS](#)
- Verificare che il nome della coda sia stato specificato correttamente nella definizione del canale
- Modificare l'attributo di utilizzo della coda della coda in quello di una coda di trasmissione.

Se il canale è già in esecuzione, per operazioni diverse dall'avvio del canale, arrestare il canale manualmente o attendere che termini e ritentare l'operazione. Potrebbe essere necessario utilizzare MODE (FORCE) per arrestare manualmente il canale se non si utilizza la funzione Adopt MCA. L'uso della funzione Adopt MCA eviterà la necessità di un intervento manuale per gestire i canali riceventi orfani.

CSQX478E

csect - name Channel *channel - name* è attivo su *qmgr - name*, tag di connessione in uso

Gravità

8

Spiegazione

È stata richiesta un'operazione su un canale attivo. La tag di connessione utilizzata per serializzare il canale all'interno del gruppo di condivisione code è attualmente in uso. Poiché il canale è condiviso, potrebbe essere attivo su un altro gestore code. Se il canale è un ricevitore, una precedente istanza potrebbe essere rimasta orfana e quindi ancora attiva.

In aggiunta a CSQX478E per un canale condiviso, un altro possibile sintomo è CSQX514E: *csect - name Channel - name is active on qmgr - name*. La nuova istanza del canale viene avviata con un indirizzo IP diverso da quello dell'istanza in esecuzione. Se l'indirizzo IP del mittente è stato modificato o potrebbe essere tradotto in più di un indirizzo, impostare ADOPTCHK su QMNAME utilizzando il comando ALTER QMGR . Ad esempio, /cpf ALTER QMGR ADOPTCHK (QMNAME) dove "cpf" è il prefisso del comando per il sottosistema del gestore code.

Azione di sistema

La richiesta non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Per le operazioni diverse dall'avvio del canale, arrestare il canale manualmente oppure attendere che termini e ritentare l'operazione. Potrebbe essere necessario utilizzare MODE (FORCE) per arrestare manualmente il canale se non si utilizza la funzione Adopt MCA. L'uso della funzione Adopt MCA evita la necessità di un intervento manuale per gestire i canali ricevuti orfani.

CSQX479E

csect - name Il canale *channel - name* è attivo su *qmgr - name*, l'utilizzo del canale condiviso non è riuscito

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di adozione del canale *channel - name*, che è rimasto orfano a causa di un errore di comunicazioni. Non è riuscito perché non è stato possibile arrestare il canale o perché non è stata ricevuta una risposta dal gestore code *qmgr - name*.

Azione di sistema

La richiesta ha esito negativo e il canale orfano potrebbe rimanere attivo.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare eventuali messaggi di errore precedenti per scoprire perché l'adozione non è riuscita. Arrestare manualmente il canale o attenderne la chiusura e ripetere l'operazione. Potrebbe essere necessario utilizzare MODE (FORCE) per arrestare manualmente il canale.

CSQX482E

csect - name funzione canale condiviso non disponibile

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'esecuzione di un comando del canale o durante l'elaborazione del canale condiviso, una funzione interna richiesta dall'iniziatore del canale è risultata non disponibile.

Azione di sistema

Il comando del canale ha esito negativo o il canale si arresta.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che le tabelle Db2 richieste da MQ siano definite correttamente e riavviare il gestore code e Db2 se necessario. Se sembrano essere in esecuzione correttamente, visualizzare le informazioni nello stato del canale condiviso (CSQCSQ.ADMIN_B_SCST) e la chiave di sincronizzazione condivisa (CSQ.ADMIN_B_SSKT) Db2 e contattare il centro di supporto IBM per ulteriore assistenza. Per ulteriori informazioni e per dettagli di un lavoro di esempio (CSQ45STB) che mostra le informazioni nelle tabelle Db2 , consultare [Problem Determination on z/OS](#) .

CSQX483E

csect - name Db2 non disponibile

Gravità

8

Spiegazione

Poiché Db2 non è disponibile o non è più disponibile, l'iniziatore di canali non può eseguire l'elaborazione per un canale condiviso.

Azione di sistema

Il comando del canale ha esito negativo o il canale si arresta.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i messaggi precedenti sulla console z/OS per individuare il motivo per cui Db2 non è disponibile e riavviarlo, se necessario.

CSQX484E

csect - name Errore durante l'accesso Db2

Gravità

8

Spiegazione

Poiché si è verificato un errore nell'accesso a Db2, l'iniziatore del canale non può eseguire l'elaborazione per un canale condiviso.

Azione di sistema

Il comando del canale ha esito negativo o il canale si arresta.

Risposta del programmatore di sistema

Risolvere l'errore riportato nei precedenti messaggi.

CSQX485E

csect - name Errore di stato del canale condiviso

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'esecuzione di un comando del canale o durante l'elaborazione del canale condiviso, è stato rilevato che lo stato del canale condiviso o le informazioni della chiave di sincronizzazione condivisa, contenute in Db2, sono danneggiati.

Azione di sistema

Il comando del canale ha esito negativo o il canale si arresta.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che le tabelle Db2 richieste da MQ siano definite correttamente e riavviare Db2, se necessario. Se Db2 sembra essere in esecuzione correttamente, visualizzare le informazioni nello stato del canale condiviso (CSQCSQ.ADMIN_B_SCST) e la chiave di sincronizzazione condivisa (CSQ.ADMIN_B_SSKT) Db2 e contattare il centro di supporto IBM per ulteriore assistenza. Per ulteriori informazioni e per dettagli di un lavoro di esempio (CSQ45STB) che mostra le informazioni nelle tabelle Db2, consultare [Problem Determination on z/OS](#).

CSQX486E

Definizioni *csect - name* Shared channel *channel - name* incongruenti

Gravità

8

Spiegazione

La definizione di un canale condiviso ha valori di attributo differenti sui diversi gestori code nel gruppo di condivisione code. Ad esempio, se il tipo di canale è diverso, le richieste di avvio o di arresto non possono funzionare correttamente.

Azione di sistema

La richiesta non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare le definizioni del canale in modo che siano uguali su tutti i gestori code. Se il tipo di canale deve essere modificato, è necessario eliminare e quindi ridefinire il canale.

CSQX489E

csect - name Limite massimo istanza *limite* superato, canale *channel - name* connection *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Esistono troppe istanze del canale *nome - canale* in esecuzione per poterne avviare un'altra. Il numero massimo consentito è *limite* ed è specificato nell'attributo del canale MAXINST.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere la chiusura di alcuni dei canali operativi prima di riavviare il canale oppure utilizzare il comando [ALTER CHANNEL](#) per aumentare MAXINST.

CSQX490E

csect - name Maximum client instance limit *limit* superato, canale *channel - name* connection *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Esistono troppe istanze del canale *nome - canale* in esecuzione dalla connessione *id - connessione* per poterne avviare un'altra. Il numero massimo consentito è *limit* ed è specificato nell'attributo del canale MAXINSTC.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere la chiusura di alcuni canali operativi prima di riavviare il canale oppure utilizzare il comando [ALTER CHANNEL](#) per aumentare MAXINSTC.

CSQX496I

csect - name Channel *channel - name* in fase di arresto a causa di una richiesta di uscita remota

Gravità

0

Spiegazione

Il canale è in fase di chiusura perché l'uscita del canale utente all'estremità remota lo ha richiesto.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata potrebbe essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger potrebbe essere disattivato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Notare che in questo modo il canale viene impostato sullo stato ARRESTATO. È necessario immettere un comando START CHANNEL per riavviarlo.

CSQX498E

csect - name Campo MQCD non valido *nome campo*, valore=*nnn* (Xxxx)

Gravità

8

Spiegazione

La struttura MQCD restituita dall'uscita di definizione automatica del canale aveva un valore non valido nel campo indicato. Il valore viene visualizzato in decimali (*nnn*) ed esadecimali (*xxx*).

Azione di sistema

Il canale non è definito.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'uscita di definizione automatica del canale.

CSQX500I

csect - name Channel *channel - name* connessione avviata *conn-id*

Gravità

0

Spiegazione

Il canale specificato è stato avviato.

Se *nome canale* è un canale in entrata (indicato da *csect - name* contenente CSQXRESP), è stato avviato dalla connessione *conn-id*. Se *channel - name* è un canale in uscita, *conn-id* verrà omissso.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQX501I

csect - name Channel *channel - name* connessione non più attiva *conn-id*

Gravità

0

Spiegazione

Canale *nome - canale* terminato. È ora inattiva se è terminata normalmente quando l'intervallo di disconnessione è scaduto o se è stata arrestata a causa di un errore o di un comando STOP CHANNEL.

Se *channel - name* era un canale in entrata (indicato da *csect - name* contenente CSQXRESP), è stato avviato dalla connessione *conn-id*. Se *channel - name* era un canale in entrata, *conn-id* verrà omissso.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il canale è stato arrestato, risolvere eventuali errori ed emettere un comando START CHANNEL per riavviare il canale.

CSQX502E

csect - name Azione non consentita per il canale *chl - type(channel - name)*

Gravità

8

Spiegazione

L'operazione richiesta non può essere eseguita sul canale *nome - canale*. Alcune azioni sono valide solo per determinati tipi di canale. Questo canale è un tipo di canale *chl - type*. Ad esempio, è possibile eseguire il ping di un canale solo dalla fine dell'invio del messaggio.

Azione di sistema

L'azione richiesta non viene eseguita.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare se il nome del canale è specificato correttamente. In tal caso, verificare che:

- Il canale è stato definito correttamente
- Il nome della connessione identifica correttamente l'estremità remota
- Per un canale ricevente del cluster, il nome della connessione non specifica un indirizzo generico o una porta listener condivisa (INDISP = GROUP).
- Per connessioni TCP/IP, il numero di porta specificato dal canale locale corrisponde a quello utilizzato dal listener sul gestore code remoto.

È possibile utilizzare *csect - name* per determinare l'azione non riuscita:

Tabella 5.	
<i>nome - csect</i>	azione
CSQXPING	<u>Ping canale</u>
CSQXRESE	<u>Reimpostazione canale</u>
CSQXRESO	<u>Risoluzione canale</u>
SSQXSTOP	<u>Arresto canale</u>

CSQX503E

csect - name negoziazione non riuscita, canale *channel - name* type=*last - segment - type* data=xxx
connection *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Impossibile stabilire il canale *nome - canale* a causa di un errore di negoziazione tra il gestore code locale e l'estremità remota utilizzando la connessione *conn-id*. Gli ultimi dati di controllo ricevuti erano di tipo *ultimo - tipo - segmento* e sono accompagnati da dati che indicano l'errore.

Il valore FFFFFFFF (-1) indica che non è stato inviato alcun dato di errore dall'estremità remota.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log della console per l'estremità remota per i messaggi che spiegano la causa dell'errore di negoziazione.

CSQX504E

csect - name Local protocol error, channel *channel - name* type=*type* data=xxx

Gravità

8

Spiegazione

Durante le comunicazioni con l'estremità remota, l'agent del canale dei messaggi locale per il canale *nome - canale* ha rilevato un errore del protocollo.

type mostra il tipo di errore che si è verificato e il valore non corretto viene visualizzato da xxx.

00000001

Canale mancante. Definire un canale remoto. Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio [CSQX520E](#).

00000002

Tipo di canale non valido. Controllare le definizioni. Per ulteriori informazioni, vedere il messaggio [CSQX547E](#).

00000003

Gestore code non disponibile. Verificare il gestore code. Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio [CSQX524E](#).

00000004

Errore di sequenza del messaggio. Esaminare il problema e reimpostare il canale. Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio [CSQX526E](#).

00000005

Terminazione del gestore code. Questo messaggio potrebbe essere solo informativo. Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio [CSQX525E](#).

00000006

Impossibile memorizzare. Questo messaggio potrebbe essere solo informativo. Consultare i messaggi [CSQX527E](#) e [CSQX544E](#) per ulteriori informazioni. Inoltre, controllare il log degli errori per il sistema remoto. I messaggi potrebbero finire sulla coda di messaggi non instradabili remota.

00000007

Utente chiuso. Questo messaggio potrebbe essere solo informativo. Per ulteriori informazioni, vedere il messaggio [CSQX528I](#). Il canale è in fase di arresto, a causa di un comando STOP CHANNEL o l'iniziatore del canale è in fase di arresto.

00000008

Timeout scaduto. Questo messaggio potrebbe essere solo informativo. Durante un MQGET_WAIT il DISCINT va in timeout, quindi il canale viene chiuso.

00000009

Coda di destinazione sconosciuta - contattare il centro di assistenza IBM.

0000000A

Tipo di segmento errato - contattare il centro di assistenza IBM.

0000000B

Lunghezza segmento non corretta. Controllare il client remoto. Il client ha inviato un segmento più grande del buffer richiesto oppure il buffer richiesto supera i limiti di payload e intestazione combinati.

0000000C

Dati non validi - contattare il centro di assistenza IBM.

0000000D

Segmento non previsto - contattare il centro di supporto IBM.

0000000E

ID non previsto - contattare il centro di supporto IBM.

0000000F

MSH non previsto - contattare il centro di assistenza IBM.

00000010

Problema di protocollo generale - contattare il centro di assistenza IBM.

00000011

Errore batch - contattare il centro di supporto IBM .

00000012

Lunghezza messaggio non corretta - contattare il centro di assistenza IBM .

00000013

Numero segmento non corretto - contattare il centro di assistenza IBM .

00000014

Errore di sicurezza - contattare il centro di supporto IBM .

00000015

Errore valore di ritorno a capo. Utilizzare il comando ALTER CHANNEL SEQWRAP per allineare i valori di ritorno a capo della sequenza del canale locale o remoto. Per ulteriori informazioni, vedere il messaggio [CSQX505E](#) .

00000016

Canale non disponibile. Verificare che il canale remoto sia ARRESTATO o non disponibile. Consultare il messaggio [CSQX558E](#) per ulteriori informazioni.

00000017

Chiuso dall'uscita - contattare il centro di assistenza IBM .

00000018

Errore di specifica cifratura. Confermare l'SSLCIPH del canale e la sua compatibilità se il lato remoto è stato impostato su SSLFIPS (YES). Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio [CSQX635E](#) .

00000019

Errore nome peer. Confermare che SSLPEERNAME su questo canale corrisponda al DN (distinguished name) nel certificato del lato remoto. Per ulteriori informazioni, vedere il messaggio [CSQX636E](#) .

0000001A

Errore certificato client SSL/TLS. Controllare il canale remoto e verificare se è stato fornito un certificato per la negoziazione SSL/TLS. Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio [CSQX637E](#) .

0000001B

RMT RSRCS in ripristino. Questo messaggio è solo informativo; la condizione è transitoria.

0000001C

Aggiornamento SSL/TLS. Questo messaggio è solo informativo; la condizione è transitoria.

0000001D

HOBJ non valido - contattare il centro di supporto IBM .

0000001E

Errore ID conversione - contattare il centro di assistenza IBM .

0000001F

Tipo di azione socket non valido - contattare il centro di assistenza IBM .

00000020

Gestore code in standby non valido - contattare il centro di assistenza IBM .

00000021

La dimensione massima di trasmissione non è valida. Aumentare gli attributi RECEIVER remoti per la dimensione dell'unità di trasmissione.

00000022

Livello FAP non valido - contattare il centro di assistenza IBM .

00000023

È stato superato il numero massimo di conversioni consentite. Il limite SHARECNV è stato superato. Analizzare il client remoto e aumentare il valore di SHARECNV.

00000024

Errore di protezione della parola d'ordine - contattare il centro di supporto IBM .

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata potrebbe essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger potrebbe essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log della console per determinare la causa dell'errore. Ciò potrebbe verificarsi quando l'iniziatore di canali o il gestore code viene arrestato in modo forzato o termina in modo anomalo. Se ciò si verifica in altri casi, contattare il centro di supporto IBM per segnalare il problema.

CSQX505E

csect - name I valori di wrap della sequenza sono diversi, canale *channel - name* local=*local - seqno* remote=*remote - seqno*

Gravità

8

Spiegazione

Il valore di wrap del numero di sequenza per il canale *nome - canale* è *local - seqno*, ma il valore specificato all'estremità remota è *remote - seqno*. I due valori devono essere uguali prima che il canale possa essere avviato.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la definizione del canale locale o remoto in modo che i valori specificati per il valore di ritorno a capo del numero di sequenza del messaggio siano uguali.

CSQX506E

csect - name Conferma ricezione messaggio non ricevuta per il canale *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

La fine remota non ha accettato l'ultimo batch di messaggi.

Azione di sistema

Il canale *nome - canale* si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui l'estremità remota non ha accettato l'ultimo batch di messaggi. Risolvere il problema e riavviare il canale.

CSQX507E

csect - name Channel *channel - name* è in dubbio, connessione *conn-id* (gestore code *qmgr - name*)

Gravità

8

Spiegazione

Il canale *nome - canale* è in dubbio con l'estremità remota utilizzando la connessione *id - connessione*. Il gestore code remoto associato è *qmgr - name*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

L'operazione richiesta non è stata completata.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare lo stato del canale e riavviare un canale per risolvere lo stato in dubbio oppure utilizzare il comando RESOLVE CHANNEL per risolvere il problema manualmente.

CSQX511I

csect - name Channel *channel - name* started, connection *conn-id*

Gravità

0

Spiegazione

Il canale SVRCONN specificato è stato avviato dalla connessione *ID - connessione*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQX512I

csect - name Channel *channel - name* non più attivo, connessione *conn-id*

Gravità

0

Spiegazione

Canale SVRCONN *nome - canale* terminato. È ora inattiva se è terminata normalmente quando l'intervallo di disconnessione è scaduto o se è stata arrestata a causa di un errore o di un comando STOP CHANNEL.

SVRCONN *channel - name* è stato avviato dalla connessione *conn-id*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il canale SVRCONN è arrestato, risolvere eventuali errori ed emettere un comando START CHANNEL per riavviare il canale.

CSQX513E

csect - name Il limite corrente del canale ha superato il canale *channel - name* connection *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Ci sono troppi canali correnti per poterne avviare un altro. Il numero massimo consentito è specificato nell'attributo del gestore code MAXCHL. I canali correnti includono canali arrestati e nuovi tentativi, nonché canali attivi.

Se *channel - name* era un canale in entrata (indicato da *csect - name* contenente CSQXRESP), è stato avviato dalla connessione *conn-id*. Se *channel - name* era un canale in entrata, *conn-id* verrà omissso.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere la chiusura di alcuni canali operativi prima di riavviare il canale oppure utilizzare il comando ALTER QMGR per aumentare **MAXCHL**. Una modifica che aumenta **MAXCHL** non sarà effettiva fino a quando l'iniziatore di canali non viene arrestato e riavviato. Se molti dei canali attualmente operativi sono canali di connessione server, considerare di limitare il numero di quelli che utilizzano gli attributi **MAXINST** o **MAXINSTC** di un canale di connessione server. Per ulteriori dettagli, vedi Limiti del canale di connessione server.

CSQX514E

csect - name Channel channel - name è attiva su *qmgr - name*

Gravità

8

Spiegazione

È stata richiesta un'operazione su un canale attivo. Se il canale è condiviso, potrebbe essere attivo su un altro gestore code. Se il canale è un ricevitore, una precedente istanza potrebbe essere rimasta orfana e quindi ancora attiva.

Azione di sistema

La richiesta non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Per le operazioni diverse dall'avvio del canale, arrestare il canale manualmente oppure attendere che termini e ritentare l'operazione. Potrebbe essere necessario utilizzare MODE (FORCE) per arrestare manualmente il canale se non si utilizza la funzione Adopt MCA. L'uso della funzione Adopt MCA evita la necessità di un intervento manuale per gestire i canali riceventi orfani.

CSQX515I

csect - name Channel channel - name modificato

Gravità

0

Spiegazione

Il canale per cui sono state richieste le informazioni è una nuova istanza del canale. L'istanza del canale precedente è terminata.

Azione di sistema

Le informazioni visualizzate sono per la nuova istanza del canale.

CSQX516E

csect - name Errore di accesso ai dati di sincronizzazione, RC=*codice di ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'accesso ai dati di sincronizzazione del canale.

Se il codice di ritorno è del formato 10009nnn o 20009nnn, si tratta di un codice di messaggio di accodamento distribuito. Ciò è generalmente associato al messaggio CSQXnnnE, che normalmente verrà emesso in precedenza.

In caso contrario, la causa più probabile è una carenza di memoria.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

In alcuni casi, anche l'iniziatore del canale verrà arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il codice di ritorno è un codice di messaggio di accodamento distribuito, consultare la spiegazione del messaggio corrispondente per ulteriori informazioni. Se non viene descritto alcun messaggio di questo tipo, consultare [“Codici di messaggi di accodamento distribuiti” a pagina 1176](#) per il numero di messaggio corrispondente.

Riavviare il canale o l'iniziatore del canale. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX517E

csect - name Errore in *q - name* - channel *channel - name* ripetuto

Gravità

8

Spiegazione

C'era più di una serie di informazioni di sincronizzazione in *q - name* per un'istanza del canale *channel - name*. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il canale è un canale ricevente e che ci sono due canali mittente con lo stesso nome su gestori code differenti all'interno dello stesso indirizzo di rete che hanno comunicato con esso.

Azione di sistema

Viene utilizzata la prima serie di informazioni di sincronizzazione per l'istanza del canale e tutte le altre vengono ignorate. Se si utilizza il canale, potrebbero verificarsi degli errori.

Risposta del programmatore di sistema

Evitare di utilizzare il canale. Rimuovere le ulteriori serie di informazioni dalla coda di sincronizzazione del canale e ridenominare i canali in modo che abbiano nomi univoci.

Se questo non risolve il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX519E

csect - name Channel *channel - name* not defined connection *remote - conn - id*

Gravità

8

Spiegazione

L'iniziatore di canali non è stato in grado di trovare una definizione del canale *nome canale*.

Il nome della connessione remota associata è *id - connessione - remota*. Se la richiesta di utilizzare il canale non proviene da una connessione in entrata o se non è possibile determinare il nome della connessione remota, *remote - conn - id* verrà visualizzato come '????'.

Azione di sistema

L'operazione richiesta non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il nome sia specificato correttamente e che la definizione del canale sia disponibile.

Il messaggio può essere emesso anche se un canale mittente del cluster definito automaticamente (CLUSSDRA) è stato eliminato in seguito all'emissione di un comando REFRESH CLUSTER e un'applicazione di inserimento ha ancora un oggetto coda aperto che sta utilizzando il canale.

CSQX520E

csect - name Canale remoto *channel - name* non definito

Gravità

8

Spiegazione

Non esiste alcuna definizione di canale *nome canale* all'estremità remota.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere una definizione di canale appropriata all'estremità remota e ritentare l'operazione.

CSQX523E

csect - name Remote protocol error, channel *channel - name* type=*type* data=*xxx*

Gravità

8

Spiegazione

Durante le comunicazioni con l'estremità remota, l'agent del canale dei messaggi remoto per il canale *nome - canale* ha rilevato un errore di protocollo. *type* mostra il tipo di errore che si è verificato:

0000000A

Tipo di segmento non corretto

0000000B

Lunghezza non corretta

0000000C

Dati non validi

0000000D

Segmento non valido

0000000E

ID non valido

0000000F

MSH non valido

00000010

Errore generale

00000011

Errore batch

00000012

Lunghezza messaggio non corretta

00000013

Numero segmento non valido

I dati associati all'errore (ad esempio, il valore non corretto) vengono visualizzati da *xxx*.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata potrebbe essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger potrebbe essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log della console per l'estremità remota per determinare la causa dell'errore. Ciò potrebbe verificarsi quando l'iniziatore di canali o il gestore code viene arrestato in modo forzato o termina in modo anomalo. In altri casi, contattare il centro di supporto IBM .

CSQX524E

csect - name Gestore code remoto non disponibile per il canale *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

Il canale *nome - canale* non può essere avviato perché il gestore code remoto non è attualmente disponibile.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato

Risposta del programmatore di sistema

Avviare il gestore code remoto oppure ripetere l'operazione in un secondo momento.

CSQX525E

Chiusura di *csect - name* Channel *channel - name* perché il gestore code remoto *qmgr - name* è in fase di arresto

Gravità

8

Spiegazione

Il canale *nome - canale* viene chiuso perché il gestore code remoto *qmgr - name* è in fase di arresto. In alcuni casi, il nome del gestore code remoto non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata potrebbe essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger potrebbe essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il gestore code remoto è in fase di arresto, se non era previsto.

CSQX526E

csect - name Message sequence error for channel *nome - canale*, sent=*msg - seqno* expected=*exp - seqno*

Gravità

8

Spiegazione

Il gestore code locale non concorda con l'estremità remota sul numero di sequenza del messaggio successivo per il canale *nome canale*. Il messaggio viene normalmente emesso sia all'estremità di invio che di ricezione: all'estremità di invio, *msg-seqno* e *exp - seqno* sono imprevedibili; all'estremità di ricezione, un messaggio aveva il numero di sequenza *msg-seqno* ma era previsto il numero di sequenza *exp - seqno*.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata potrebbe essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger potrebbe essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'incoerenza. È possibile che le informazioni di sincronizzazione siano state danneggiate o che siano state ripristinate su una versione precedente. Se il problema non può essere risolto, il numero di sequenza può essere reimpostato manualmente all'estremità di invio del canale utilizzando il comando `RESET CHANNEL`. (Per alcuni gestori code, potrebbe essere necessario immettere anche il comando `RESET CHANNEL` all'estremità ricevente.)

CSQX527E

csect - name Impossibile inviare il messaggio al canale *nome - canale*

Gravità

8

Spiegazione

L'estremità remota non può ricevere il messaggio inviato per il canale *nome canale*.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log della console per l'estremità remota per determinare perché non è possibile ricevere il messaggio e riavviare il canale.

CSQX528I

Arresto di *csect - name* Channel *channel - name*

Gravità

0

Spiegazione

Il canale si sta chiudendo perché è stato immesso un comando STOP CHANNEL o perché l'inziatore del canale è in fase di arresto.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Notare che un comando STOP CHANNEL mette il canale nello stato STOPPED. È necessario immettere un comando START CHANNEL per riavviarlo.

CSQX531E

csect - name La coda di trasmissione *q - name* per *channel - name* ha un tipo di utilizzo non corretto

Gravità

8

Spiegazione

La coda *q - name* viene denominata come una coda di trasmissione nella definizione del canale per *channel - name*, ma non è una coda di trasmissione.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il nome della coda sia specificato correttamente nella definizione del canale. In questo caso, modificare l'attributo di utilizzo della coda della coda in quello di una coda di trasmissione.

CSQX533I

csect - name Il canale *channel - name* è già nello stato richiesto

Gravità

0

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di arresto del canale *nome - canale*, ma il canale era già nello stato specificato o nel processo di raggiungimento di tale stato.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQX534E

csect - name Il canale *channel - name* è arrestato

Gravità

4

Spiegazione

Impossibile eseguire l'operazione richiesta perché il canale è attualmente arrestato.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere un comando START CHANNEL per riavviare il canale.

CSQX535E

csect - name Channel channel - name in fase di arresto perché l'uscita *exit - name* non è valida

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita utente *nome - uscita* specificata per il canale *nome - canale* non è valida.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata potrebbe essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger potrebbe essere disattivato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il nome dell'uscita utente sia specificato correttamente nella definizione del canale e che il programma di uscita utente sia corretto e disponibile. L'iniziatore del canale carica le uscite dai data set della libreria nell'istruzione CSQXLIB DD della procedura JCL dell'attività avviata xxxxCHIN.

CSQX536I

csect - name Channel channel - name in fase di arresto a causa della richiesta dall'uscita *exit - name*

Gravità

0

Spiegazione

Il canale è in fase di chiusura perché l'uscita del canale utente *nome - uscita* lo ha richiesto.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato. Per i canali definiti automaticamente, il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Notare che in questo modo il canale viene impostato sullo stato ARRESTATO. È necessario immettere un comando START CHANNEL per riavviarlo.

CSQX539E

csect - name Channel channel - name for queue *q - name* non è disponibile

Gravità

8

Spiegazione

È stato ricevuto un messaggio trigger per avviare un canale *nome - canale* per elaborare la coda di trasmissione *nome - q*. Tuttavia, l'iniziatore del canale non è riuscito a trovare un canale definito e disponibile da avviare.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che sia stato definito un canale per elaborare la coda di trasmissione e che non sia stato arrestato.

CSQX540E

csect - name Impossibile eseguire il commit batch, canale *channel - name* MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc - text*)

Gravità

8

Spiegazione

Una chiamata MQCMIT per la coda associata al canale *nome - canale* non è riuscita.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata potrebbe essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger potrebbe essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX541E

csect - name CCSID non validi per conversione dati, *ccsid1* e *ccsid2*

Gravità

8

Spiegazione

Il CCSID (coded character set identifier) locale o il CCSID di destinazione non è valido o non è attualmente supportato oppure la conversione tra i due CCSID coinvolti non è supportata. (Il nome del canale non può essere determinato perché il CCSID non valido impedisce la conversione dei dati necessari.)

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che i CCSID siano validi e che la loro conversione sia supportata. Per informazioni sui CCSID supportati, consultare [Codeset names and CCSIDs](#).

CSQX544E

csect - name Messaggi per il canale *channel - name* inviati alla coda di messaggi non recapitabili remota

Gravità

4

Spiegazione

Durante l'elaborazione del canale *nome - canale*, uno o più messaggi sono stati inseriti nella coda di messaggi non recapitabili sul gestore code remoto.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il contenuto della coda di messaggi non recapitabili. Ogni messaggio è contenuto in una struttura che descrive il motivo per cui il messaggio non è stato inserito nella coda e dove era stato indirizzato in origine.

CSQX545I

Chiusura di *csect - name* Channel *channel - name* perché l'intervallo di disconnessione è scaduto

Gravità

0

Spiegazione

Il canale è in fase di chiusura perché nessun messaggio è arrivato sulla coda di trasmissione entro l'intervallo di disconnessione.

Azione di sistema

Il canale termina normalmente.

CSQX547E

csect - name Il canale remoto *channel - name* ha il tipo errato

Gravità

8

Spiegazione

L'operazione richiesta non può essere eseguita perché il canale *nome - canale* sull'estremità remota non è di tipo adatto. Ad esempio, se il canale locale è definito come un mittente, il gestore code remoto deve definire il canale corrispondente come un destinatario o un richiedente.

Azione di sistema

L'operazione richiesta non viene eseguita.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il nome del canale sia specificato in modo corretto. In tal caso, verificare che:

- La definizione di canale sull'estremità remota ha un tipo di canale appropriato
- Il nome della connessione del canale locale identifica correttamente l'estremità remota
- Per un canale ricevente del cluster, il nome della connessione non specifica un indirizzo generico o una porta listener condivisa (INDISP = GROUP).
- Per connessioni TCP/IP, il numero di porta specificato dal canale locale corrisponde a quello utilizzato dal listener sul gestore code remoto.

CSQX548E

csect - name Messaggi inviati alla coda di messaggi non instradabili locale, canale *channel - name*
reason=mqrc (mqrc - text)

Gravità

4

Spiegazione

Durante l'elaborazione del canale *nome - canale*, uno o più messaggi sono stati inseriti nella coda di messaggi non recapitabili sul gestore code locale. *mqrc* mostra il motivo ed è uno dei seguenti:

- un codice motivo MQRC_* da una chiamata MQPUT o MQPUT1
- un codice di feedback MQFB_*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il contenuto della coda di messaggi non recapitabili. Ogni messaggio è contenuto in una struttura che descrive il motivo per cui il messaggio non è stato inserito nella coda e dove era stato indirizzato in origine.

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqcc* e *mqrc (mqrc - text)* fornisce MQRC in formato testuale).

Per informazioni sui codici di feedback MQFB_*, consultare la descrizione MQMD in [MQMD - Message descriptor](#).

CSQX549E

csect - name La coda *q - name* per il canale *channel - name* è di tipo get - inibito

Gravità

8

Spiegazione

MQGET non è riuscito perché la coda di trasmissione era stata precedentemente inibita per le ricezioni.

Azione di sistema

Il canale si arresta. Il trigger della coda di trasmissione associata potrebbe essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la definizione della coda di trasmissione in modo che non sia inibita per chiamate MQGET.

CSQX551E

csect - name Azione non supportata, canale *channel - name* connection *conn-id* (gestore code *qmgr - name*)

Gravità

8

Spiegazione

L'operazione richiesta per il canale *channel - name* non è supportata dall'estremità remota utilizzando la connessione *conn-id*. Il gestore code remoto associato è *qmgr - name*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che il parametro del nome connessione sia stato specificato in modo corretto e che i livelli dei gestori code in uso siano compatibili.

CSQX552E

csect - name Security exit data for channel *channel - name* not received, connection *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

L'uscita del canale utente di sicurezza locale per il canale *nome - canale* ha richiesto i dati dall'uscita del canale utente di sicurezza remoto, ma non è stato ricevuto alcun dato. La connessione remota era *ID - connessione*.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che l'uscita di sicurezza per il canale sull'estremità remota sia stata definita correttamente e che sia disponibile. In caso affermativo, verificare che il programma di uscita funzioni correttamente.

CSQX558E

csect - name Remote channel *nome - canale* non disponibile

Gravità

8

Spiegazione

Il canale *nome - canale* all'estremità remota è attualmente arrestato o non è disponibile. Ad esempio, potrebbero essere presenti troppi canali correnti per poterli avviare.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Questa potrebbe essere una situazione temporanea e il canale tenterà di nuovo. In caso contrario, controllare lo stato del canale all'estremità remota. Se è arrestato, immettere un comando START CHANNEL per riavviarlo. Se ci sono troppi canali correnti, attendere che alcuni dei canali operativi terminino o arrestare alcuni canali manualmente, prima di riavviare il canale.

CSQX565E

csect - name Nessuna coda di messaggi non instradabili per *qmgr - name*, canale *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile consegnare un messaggio normalmente e non è stata definita una coda di messaggi non recapitabili per il gestore code *qmgr - name*.

È possibile ottenere questo messaggio con un canale mittente del cluster durante la riassegnazione del messaggio. Durante la riassegnazione, il messaggio viene ricevuto dalla coda di trasmissione e reinserito. Se la coda di trasmissione è piena, l'operazione di inserimento ha esito negativo e tenta di scrivere il messaggio nella coda di messaggi non recapitabili. Se la DLQ non esiste, viene prodotto il messaggio CSQX565E e viene eseguito il rollback delle modifiche di riassegnazione. La riassegnazione non si verifica fino a quando non viene risolto il problema di coda piena.

Azione di sistema

Il canale si arresta, tranne nel caso in cui vengono inviati messaggi non persistenti e l'attributo NPMCLASS del canale è impostato su FAST, quando l'elaborazione continua. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il problema che ha impedito la consegna normale del messaggio oppure definire una coda di messaggi non recapitabili per il gestore code remoto.

CSQX567E

csect - name Il listener non è in grado di registrare in APPC/MVS, TRPTYPE=LU62
INDISCU TI=*disposition* RC=*return - code* reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'avvio, il listener LU 6.2 specificato non è stato registrato come server APPC / MVS. Il codice di ritorno dai servizi di allocazione APPC/MVS era *codice di ritorno* e il codice motivo associato era *motivo* (entrambi in formato esadecimale).

Azione di sistema

Il listener non è stato avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per la causa del codice di ritorno dai servizi di allocazione APPC/MVS e il manuale *Writing Servers for APPC/MVS* per ulteriori

informazioni. Controllare che l'attributo del gestore code LUNAME sia uguale al valore PARTNER_LU per la destinazione simbolica APPC / MVS utilizzata dal listener.

CSQX568E

csect - name Il listener non è in grado di annullare la registrazione da APPC/MVS, TRPTYPE=LU62
INDISCU=disposition RC=return - code reason=reason

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'arresto, il listener LU 6.2 specificato non è stato in grado di annullare la registrazione come server APPC / MVS. Il codice di ritorno dai servizi di allocazione APPC/MVS era *codice di ritorno* e il codice motivo associato era *motivo* (esadecimale bothin).

Azione di sistema

Il listener viene arrestato. Potrebbe non essere possibile riavviarlo.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni” a pagina 1159 per la causa del codice di ritorno dai servizi di allocazione APPC/MVS e il manuale *Writing Servers for APPC/MVS* per ulteriori informazioni.

CSQX569E

csect - name Channel *channel - name* ha superato il limite del canale TCP/IP

Gravità

8

Spiegazione

Il numero di canali TCP/IP correnti è il massimo consentito; non è possibile avviare un altro canale. I canali correnti includono canali arrestati e nuovi tentativi, nonché canali attivi. Il valore massimo consentito è specificato nell'attributo del gestore code TCPCHL, ma può essere ridotto se un dispatcher non riesce o se le risorse TCP/IP sono limitate (come riportato dal messaggio [CSQX118I](#)).

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il valore massimo consentito è zero, le comunicazioni TCP/IP non sono consentite e non è possibile avviare alcun canale TCP/IP. Se il valore massimo consentito è diverso da zero, attendere che alcuni dei canali operativi terminino prima di riavviare il canale oppure utilizzare il comando [ALTER QMGR](#) per aumentare TCPCHL.

CSQX570E

csect - name Channel *channel - name* ha superato il limite del canale LU 6.2

Gravità

8

Spiegazione

Il numero di canali LU 6.2 correnti è il massimo consentito; non può essere avviato un altro canale. I canali correnti includono canali arrestati e nuovi tentativi, nonché canali attivi. Il valore massimo consentito è specificato nell'attributo del gestore code LU62CHL, ma può essere ridotto in caso di errore di un dispatcher.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il valore massimo consentito è zero, le comunicazioni LU 6.2 non sono consentite e non è possibile avviare alcun canale LU 6.2. Se il valore massimo consentito è diverso da zero, attendere che alcuni dei canali operativi terminino prima di riavviare il canale oppure utilizzare il comando [ALTER QMGR](#) per aumentare LU62CHL.

CSQX571E

csect - name Errore dal servizio richiamabile PKCS #11 '*func*', RC=*codice - ritorno*, reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di utilizzare il servizio richiamabile PKCS #11 *func* non è riuscito.

Azione di sistema

Il componente in cui si è verificato l'errore (agent canale messaggi, supervisore) continuerà ma la funzione utilizzata non sarà disponibile.

Se *func* è CSFPPRF (funzione pseudo - casuale), la funzione interessata è la protezione con password. Se questa funzione non viene utilizzata, questo errore può essere ignorato. Se ciò si verifica all'avvio dell'iniziatore di canali, l'algoritmo di protezione con password utilizza invece STCK.

Risposta del programmatore di sistema

Per informazioni sul *codice di ritorno* e *motivo* dal servizio richiamabile PKCS #11, consultare la sezione [ICSF and TSS Return and Reason Codes in z/OS Cryptographic Services ICSF Application Programmer's Guide](#).

Per ulteriori informazioni su ICSF (Integrated Cryptographic Service Facility), consultare [Utilizzo di ICSF](#).

CSQX572E

csect - name Channel *channel - name* in fase di arresto perché l'intestazione del messaggio non è valida

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione del canale *nome - canale*, è stato individuato un messaggio con un'intestazione non valida. La coda di messaggi non recapitabili è stata definita come una coda di trasmissione, quindi sarebbe stato creato un loop se il messaggio fosse stato inserito in tale coda.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il problema che ha causato l'intestazione del messaggio non valida.

CSQX573E

csect - name Channel *channel - name* ha superato il limite di canali attivi

Gravità

8

Spiegazione

Ci sono troppi canali attivi (messaggi di trasmissione) per poterne avviare un altro. Il numero massimo consentito è specificato nell'attributo del gestore code ACTCHL.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere la chiusura di alcuni dei canali operativi oppure arrestare alcuni canali manualmente, prima di riavviare il canale oppure utilizzare il comando `ALTER QMGR` per aumentare ACTCHL. Una modifica che aumenta ACTCHL non sarà effettiva fino a quando l'iniziatore del canale non viene arrestato e riavviato.

CSQX574I

csect - name Channel *channel - name* può ora essere avviato

Gravità

0

Spiegazione

Il canale specificato era in attesa di avviarsi perché c'erano troppi canali attivi (messaggi di trasmissione) per poterne avviare un altro. Uno o più canali attivi sono terminati, quindi questo canale può ora essere avviato.

Nota: Questo messaggio non viene emesso, anche se viene generato l'evento corrispondente.

CSQX575E

csect - name negoziazione non riuscita per il canale

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile stabilire un canale tra il gestore code locale e l'estremità remota a causa di un errore di negoziazione. L'errore è stato tale che non è stato possibile determinare il nome del canale: ad esempio, la conversione dei dati tra i CCSID (coded character set identifier) utilizzati dalle estremità locali e remote potrebbe non essere stata possibile.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log della console per l'estremità remota per i messaggi che spiegano la causa dell'errore di negoziazione.

CSQX578E

csect - name Impossibile salvare lo stato per *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata può essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger può essere disattivato.

Le informazioni relative all'errore vengono scritte nel dataset identificato dall'istruzione CSQSNAP DD della procedura JCL dell'attività avviata dell'iniziatore di canali, xxxxCHIN.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di assistenza IBM .

CSQX599E

csect - name Channel *channel - name* ha terminato in maniera anomala la connessione *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Il canale *nome - canale* è terminato in maniera anomala a causa di un problema grave, come riportato nei precedenti messaggi.

Se *nome canale* è un canale in entrata (indicato da *csect - name* contenente CSQXRESP), è stato avviato dalla connessione *conn-id*. Se *channel - name* è un canale in uscita, *conn-id* verrà omissso.

Azione di sistema

Il canale si arresta. La coda di trasmissione associata potrebbe essere impostata su GET (DISABLED) e il trigger potrebbe essere disattivato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Determinazione dei problemi in DQM](#).

CSQX608E

csect - name Risorse remote in ripristino per il canale *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

Il canale *nome canale* non può essere avviato perché le risorse sul gestore code remoto sono in fase di recupero.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Avviare di nuovo il canale successivamente. Se il problema persiste, esaminare il log della console per l'estremità remota per i messaggi che spiegano la causa del problema. Ciò include un'istanza di [CSQX609E](#) con ulteriori dettagli.

CSQX609E

csect - name Resources in recovery, channel *channel - name* MQCC=*mqqc* MQRC=*mqrc* (*mqrc - text*)

Gravità

8

Spiegazione

L'agente del canale dei messaggi per il canale non è riuscito a connettersi al gestore code perché le risorse sono in fase di recupero.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a "Codici di errore e completamento API" a pagina 1180 per informazioni su *mqqc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale), che provengono da una richiesta MQCONN.

CSQX613I

L'istanza *csect - name* Channel *channel - name* è già nello stato richiesto

Gravità

0

Spiegazione

È stata effettuata una richiesta di arresto di una particolare istanza del canale *nome - canale* (specificando un nome connessione o un nome gestore code remoto), ma l'istanza del canale era già nello stato specificato o nel processo di raggiungimento di tale stato.

Questo errore si applica anche se viene effettuato un tentativo di arrestare un canale SVRCONN utilizzando il parametro QMNAME. In questo caso, non utilizzare il parametro QMNAME. Per arrestare un'istanza SVRCONN specifica, utilizzare il parametro CONNAME

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

CSQX617I

csect - name aggiornamento repository chiavi SSL non elaborato, comunicazioni SSL non disponibili

Gravità

0

Spiegazione

Il repository delle chiavi SSL memorizzato nella cache non può essere aggiornato in risposta ad un comando [REFRESH SECURITY TYPE \(SSL\)](#) perché le comunicazioni SSL al momento non sono disponibili.

Azione di sistema

0

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il motivo per cui SSL non è disponibile e intraprendere l'azione appropriata. Potrebbe essere necessario riavviare l'iniziatore di canali per consentire l'utilizzo di SSL.

Nota: Assicurarsi che SSLTASKS sia impostato su un valore diverso da zero.

CSQX618I

csect - name Aggiornamento del repository delle chiavi SSL avviato

Gravità

0

Spiegazione

Il repository delle chiavi SSL memorizzato in cache viene aggiornato in risposta a un comando [REFRESH SECURITY TYPE \(SSL\)](#).

Azione di sistema

Il messaggio [CSQX619I](#) verrà emesso una volta completato l'aggiornamento.

CSQX619I

csect - name Aggiornamento del repository delle chiavi SSL elaborato

Gravità

0

Spiegazione

L'aggiornamento del repository chiavi SSL memorizzato nella cache è stato completato.

Azione di sistema

I canali verranno riavviati come richiesto.



CSQX620E

csect - name Errore SSL di sistema, canale *channel - name* connection *conn-id* function '*func*'
RC=*return - code*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore di comunicazione SSL non previsto per un canale. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. La connessione remota è *conn-id*. *func* è il nome della funzione SSL di sistema che ha fornito l'errore e *return - code* è il codice di ritorno (in decimale a meno che *func* non sia 'gsk_fips_state_set', nel qual caso è in esadecimale).

Azione di sistema

Il canale è arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare “[Codici di ritorno SSL \(Secure Sockets Layer\) e TLS \(Transport Layer Security\) per z/OS](#)” a pagina 1172 per la causa del codice di ritorno da SSL di sistema e fare riferimento a [SSL Function Return Codes](#) nel manuale *z/OS Cryptographic Services System SSL Programming* per ulteriori informazioni.



CSQX625E

csect - name Errore SSL di sistema, funzione '*func*' RC=*codice di ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore di comunicazione SSL non previsto per un'attività secondaria del server SSL. *func* è il nome della funzione SSL di sistema che ha fornito l'errore e *return - code* è il codice di ritorno (in decimale).

Azione di sistema

L'attività secondaria del server SSL viene terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare “[Codici di ritorno SSL \(Secure Sockets Layer\) e TLS \(Transport Layer Security\) per z/OS](#)” a pagina 1172 per la causa del codice di ritorno da SSL di sistema e il manuale *System Secure Sockets Layer Programming Guide and Reference*.

CSQX629E

csect - name Channel *channel - name* richiede ICSF per SSLCIPH (*ciph*)

Gravità

8

Spiegazione

Il canale *nome - canale* sta utilizzando una cifratura *ciph* che richiede i servizi richiamabili ICSF (Integrated Cryptographic Service Facility), ma ICSF non è disponibile. A volte il nome del canale e la cipherspec sono sconosciuti e quindi vengono mostrati come "????". Se noto, la cipherspec viene mostrata nel messaggio come un codice di 4 caratteri.

I valori riconosciuti vengono visualizzati nel messaggio [CSQX631E](#).

Le specifiche di cifratura che utilizzano GCM o algoritmi di curva ellittica effimera richiedono ICSF.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che ICSF sia disponibile o modificare la specifica cifrata utilizzata dal canale in una che non richieda ICSF. Se si utilizza ICSF e si esegue il gestore code con SSLFIPS (YES), assicurarsi che ICSF sia configurato per l'esecuzione in modalità FIPS.

Per ulteriori informazioni, consultare [System SSL RC 455](#).

CSQX630E

csect - name Channel channel - name richiede SSL.

Gravità

8

Spiegazione

Il canale *nome - canale* non può essere avviato perché richiede SSL, ma le comunicazioni SSL non sono attualmente disponibili.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Se SSL è richiesto, ricercare il motivo per cui non è disponibile ed eseguire le operazioni appropriate. Una possibile causa è che non è disponibile alcun certificato di proprietà dell'utente che ha avviato lo spazio di indirizzo del canale. In questo caso, è necessario riconfigurare l'ID utente in modo che disponga di un certificato con il valore corretto, immettendo il comando **RACDCERT ID(yyyy)**, dove yyyy è l'ID utente.

Verificare che le proprietà del gestore code SSL siano impostate, ad esempio SSLTASKS deve essere maggiore di 0.

Se SSL non è richiesto, modificare la definizione del canale in modo che SSL non venga utilizzato.

CSQX631E

csect - name Specifiche di cifratura differenti, canale *channel - name* local=*local - ciph (local - protocol)* remote=*remote - ciph (remote - protocol)* connection *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Il valore della specifica di cifratura SSL per il canale *channel - name* è *local - ciph* utilizzando il protocollo *local - protocol*, ma il valore specificato all'estremità remota (dalla connessione *conn-id*) è *remote - ciph* utilizzando il protocollo *remote - protocol*. La specifica di cifratura e i valori del protocollo devono essere gli stessi prima di poter avviare il canale. I valori della specifica di cifratura vengono visualizzati nel messaggio come codici di quattro caratteri; i valori comuni sono:

Tabella 6. Converti da codici di quattro caratteri a nomi CipherSpec		
Codice di quattro caratteri	Protocollo	Nome CipherSpec
0001	SSL 3.0	NULL_MD5
0002	SSL 3.0	NULL_SHA
0003	SSL 3.0	RC4_MD5_EXPORT
0004	SSL 3.0	RC4_MD5_US

Tabella 6. Converti da codici di quattro caratteri a nomi CipherSpec (Continua)		
Codice di quattro caratteri	Protocollo	Nome CipherSpec
0005	SSL 3.0	RC4_SHA_US
0006	SSL 3.0	RC2_MD5_EXPORT
0009	SSL 3.0	DES_SHA_EXPORT
0009	TLS 1.0	TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA
000A	SSL 3.0	TRIPLE_DES_SHA_US
000A	TLS 1.0	TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
002F	TLS 1.0	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
0035	TLS 1.0	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
003B	TLS 1.2	TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256
003C	TLS 1.2	TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
003D	TLS 1.2	TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
C023	TLS 1.2	ECDHE_ECDSA_AES_128_CBC_SHA256
C024	TLS 1.2	ECDHE_ECDSA_AES_256_CBC_SHA384
C027	TLS 1.2	ECDHE_RSA_AES_128_CBC_SHA256
C028	TLS 1.2	ECDHE_RSA_AES_256_CBC_SHA384

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la definizione del canale locale o remoto in modo che i valori specificati per la specifica di cifratura SSL siano uguali.

CSQX632I

csect - name Il certificato SSL non ha alcun ID utente associato, canale remoto *channel - name*, connessione *conn-id* - ID utente iniziatore di canale utilizzato

Gravità

0

Spiegazione

Il certificato inviato dall'estremità remota (dalla connessione *conn-id*) durante la sincronizzazione SSL è stato accettato, ma non è stato trovato alcun ID utente associato ad esso. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Le cause probabili sono che il certificato o un filtro del nome certificato corrispondente non sono definiti nell'ESM (external security manager) o che il certificato contiene campi non compresi dall'ESM.

Azione di sistema

L'ID utente dello spazio di indirizzo dell'iniziatore di canali viene utilizzato come ID utente del canale.

Risposta del programmatore di sistema

Se si utilizza il filtro dei nomi dei certificati, è possibile creare un filtro che corrisponda a questo certificato. Consultare [Gestione dei CNFs \(Certificate Name Filters\)](#) per i dettagli sull'associazione di un ID utente ad un certificato.

Se la sicurezza desiderata sul canale non richiede l'utilizzo dell'ID utente del certificato associato SSL, è possibile definire il canale in modo che utilizzi l'autorizzazione Put (**PUTAUT**) con un valore **ONLYMCA** invece di **DEF** oppure **ALTMCA** invece di **CTX** e questo messaggio non viene emesso poiché nessun controllo di sicurezza per il canale utilizza l'ID utente del certificato associato SSL che non è stato trovato. Consultare [Ricezione di canali mediante TCP/IP](#) per ulteriori dettagli sugli ID utente utilizzati per il controllo di sicurezza su un canale di ricezione mediante TCP/IP.

In alternativa, modificare l'attributo del canale **SSLPEER** o creare un record **CHLAUTH** per evitare che questo certificato venga accettato dal canale remoto. Per ulteriori dettagli, consultare [Record di autenticazione di canale](#).

CSQX633E

csect - name Certificato SSL per il canale remoto *channel - name* controllo locale non riuscito, connessione *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Impossibile convalidare il certificato inviato dall'estremità remota (dalla connessione *conn-id*) durante l'handshake SSL. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il certificato SSL connesso al repository delle chiavi sul lato remoto sia valido e che i certificati di firma siano stati connessi al key ring sul gestore code locale in modo che il certificato inviato possa essere autenticato.

Per i dettagli completi sui certificati SSL e sui repository delle chiavi, consultare [Sicurezza](#).

Questo errore potrebbe indicare che l'estremità remota del canale è configurata per inviare il certificato errato. Controllare la configurazione dell'etichetta del certificato nell'estremità remota del canale e accertarsi che il repository di chiavi locale contenga tutti i certificati CA necessari.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 8](#).

CSQX634E

csect - name Il certificato SSL non ha superato il controllo remoto, canale *channel - name* connection *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

I certificati inviati all'estremità remota utilizzando la connessione *conn-id* durante l'handshake SSL non possono essere convalidati. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

In primo luogo, è necessario controllare che il certificato SSL nel key ring sul gestore code locale *qmgr* - *name* sia valido, ad esempio, nello stato TRUST e non scaduto.

In secondo luogo, è anche necessario verificare che sia il certificato di firma (ad esempio, il certificato dall'autorità di certificazione) che il certificato firmato siano stati connessi al repository delle chiavi sull'estremità remota, in modo che il certificato inviato possa essere verificato sull'estremità remota.

Il certificato utilizzato è denominato sul canale nell'attributo CERTLABL o sul gestore code nell'attributo CERTQSQL (per un canale condiviso). Se non viene trovata alcuna etichetta di certificato in nessuno di tali attributi, il certificato viene denominato 'ibmWebSphereMQqsg - *name*' (per un canale condiviso) o 'ibmWebSphereMQqmgr - *name*' oppure viene utilizzato un certificato predefinito nel file di chiavi.

Per i dettagli completi sui certificati SSL e sui repository delle chiavi, consultare [Sicurezza](#).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 414](#).

CSQX635E

csect - name Specifica di cifratura non valida *ciph* per il canale *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

Il valore della specifica di cifratura SSL per il canale *nome - canale* non è valido. Il valore viene visualizzato nel messaggio come codice di quattro caratteri.

I valori riconosciuti vengono visualizzati nel messaggio [CSQX631E](#).

Questo errore può verificarsi se l'estremità remota è configurata per utilizzare SSLFIPS (YES). Controllare gli errori all'estremità remota per determinare se questo è il caso.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la specifica di cifratura SSL per il canale. Se l'estremità remota è configurata per accettare solo le specifiche di cifratura certificate FIPS, modificare il canale per utilizzare una specifica di cifratura certificata FIPS. Consultare [Specifying CipherSpecs](#) per i dettagli su quali specifiche di cifratura sono certificate FIPS.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 402](#), [RC 412](#) e [RC 422](#).

CSQX636E

csect - name Il DN non corrisponde al nome peer, canale *channel - name* *name* = '*dist - name*'
connection *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Il DN, *dist - name*, specificato nel certificato SSL all'estremità remota (dalla connessione *conn-id*) non corrisponde al nome peer SSL per il canale *channel - name*. Il DN (distinguished name) all'estremità remota deve corrispondere al nome peer specificato (che può essere generico) prima che il canale possa essere avviato. In alcuni casi, il nome del canale non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Questo errore potrebbe indicare che l'estremità remota del canale è configurata per inviare il certificato errato. Controllare la configurazione dell'etichetta del certificato nell'estremità remota del canale e accertarsi che il repository di chiavi locale contenga tutti i certificati CA necessari.

Se si desidera consentire la connessione di questa estremità remota, modificare la specifica del nome peer SSL per il canale in modo che corrisponda al DN (distinguished name) nel certificato SSL all'estremità remota oppure ottenere il certificato corretto per l'estremità remota, come appropriato.

Se la specifica del nome del peer SSL deve corrispondere a un numero di DN differenti per più certificati SSL remoti, considerare l'utilizzo dei record di autenticazione di canale per definire le regole per consentire o bloccare i nomi peer SSL specifici invece della specifica del nome del peer SSL nella definizione del canale. Per ulteriori dettagli, consultare [Record di autenticazione di canale](#).

CSQX637E

csect - name Nessun certificato SSL per il canale remoto *channel - name*, connessione *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Il canale remoto (dalla connessione *conn-id*) non ha fornito un certificato da utilizzare durante l'handshake SSL, ma è richiesto un certificato. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il certificato SSL sia connesso al repository di chiavi dell'estremità remota; in alternativa, se appropriato, modificare la definizione di canale locale in modo che il relativo attributo **SSLCAUTH** sia impostato su **OPTIONAL**.

Per i dettagli completi sui certificati SSL e sui repository delle chiavi, consultare [Sicurezza](#).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 403](#).

CSQX638E

csect - name Errore di comunicazione SSL per canale *channel - name*, connessione *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore di comunicazione SSL non previsto per un canale, come riportato nei precedenti messaggi. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. La connessione remota è *conn-id*.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare indagini sul problema riportato nei messaggi precedenti. Esaminare i log della console locale e remota per i report degli errori di rete.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 406](#).

CSQX639E

csect - name Nessuna specifica di cifratura per canale remoto *channel - name*, connessione *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Non è stata fornita alcuna specifica di cifratura SSL dal canale remoto *channel - name* (dalla connessione *conn-id*), ma ne è stata richiesta una. In alcuni casi, il nome del canale non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la definizione di canale remoto in modo che il valore specificato per la specifica di cifratura SSL sia uguale a quello del canale locale.

CSQX640E

csect - name Nome peer errato, canale *channel - name* attribute=*nome - chiave*

Gravità

8

Spiegazione

Il nome peer SSL per il canale *nome - canale* include una chiave attributo DN (distinguished name) *nome - chiave* non valida o non supportata. In alcuni casi, il nome del canale non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il nome peer SSL per il canale.

CSQX641E

csect - name Errore di specifica della cifratura per canale remoto, canale *channel - name*, connessione *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore con la specifica di cifratura SSL per il canale remoto *channel - name* (dalla connessione *conn-id*). In alcuni casi, il nome del canale non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il file di log della console remota per determinare l'errore di specifica della codifica.

CSQX642E

csect - name Nessun certificato SSL per il canale *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

Il canale *nome canale* non ha fornito un certificato da utilizzare durante l'handshake SSL, ma è richiesto un certificato dall'estremità remota. In alcuni casi, il nome del canale non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il keyring del gestore code locale *qmgr - name* disponga di un certificato SSL ad esso connesso associato al gestore code. Se è stata configurata un'etichetta di certificato, verificare che il certificato esista.

Il certificato utilizzato è denominato sul canale nell'attributo CERTLABL o sul gestore code nell'attributo CERTLABL o CERTQSQL (per un canale condiviso). Se non viene trovata alcuna etichetta di certificato in nessuno di tali attributi, il certificato viene denominato 'ibmWebSphereMQqsg - name' (per un canale condiviso) o 'ibmWebSphereMQqmgr - name' oppure viene utilizzato un certificato predefinito nel file di chiavi.

In alternativa, se appropriato, modificare la definizione del canale remoto in modo che il suo attributo SSLCAUTH sia impostato su OPTIONAL.

Per i dettagli completi sui certificati SSL e sui repository delle chiavi, vedere [Sicurezza](#).

CSQX643E

csect - name Errore nome peer per il canale remoto *channel - name*, connessione *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore con il nome peer per il canale remoto *channel - name* (dalla connessione *conn-id*). In alcuni casi, il nome del canale non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log della console per determinare l'errore del nome peer.

CSQX644E

csect - name Impossibile stabilire il nome peer per il canale remoto *channel - name*

Gravità

4

Spiegazione

Impossibile determinare il nome peer associato al certificato inviato dall'estremità remota durante l'handshake SSL. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Se il canale locale ha un nome peer specificato, non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il certificato SSL nel key ring sul gestore code locale *qmgr - name* sia valido e che il certificato di firma sia stato connesso al repository chiavi sull'estremità remota in modo che il certificato inviato possa essere autenticato.

Il certificato utilizzato è denominato sul canale nell'attributo CERTLABL o sul gestore code nell'attributo CERTLABL o CERTQSQL (per un canale condiviso). Se non viene trovata alcuna etichetta di certificato in nessuno di tali attributi, il certificato viene denominato 'ibmWebSphereMQqsg - name' (per un canale condiviso) o 'ibmWebSphereMQqmgr - name' oppure viene utilizzato un certificato predefinito nel file di chiavi.

Verificare che le definizioni dei canali locali e remoti siano corrette.

Per i dettagli completi sui certificati SSL e sui repository delle chiavi, vedere [Sicurezza](#).

CSQX645E

csect - name Certificate *cert - label* mancante per il canale *channel - name*

Gravità

4

Spiegazione

Non è possibile trovare un certificato SSL/TLS *cert - label* il certificato predefinito nel key ring oppure il certificato non è attendibile. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

In alcuni casi questo messaggio verrà visualizzato più volte, una volta per ogni canale interessato.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il certificato SSL/TLS denominato *cert - label* si trovi nel file di chiavi e che sia valido e che il gestore code sia in esecuzione con OPMODE (NEWFUNC,800).

In alternativa, modificare la configurazione dell'etichetta del certificato in modo che il canale utilizzi un certificato valido.

Il certificato utilizzato è denominato sul canale nell'attributo CERTLABL o sul gestore code nell'attributo CERTQSQL (per un canale condiviso). Se non viene trovata alcuna etichetta di certificato in nessuno di tali attributi, il certificato viene denominato 'ibmWebSphereMQqsg - name' (per un canale condiviso) o 'ibmWebSphereMQqmgr - name' oppure viene utilizzato un certificato predefinito nel file di chiavi.

Per verificare quale keyring è in uso, immettere il seguente comando MQSC:

```
DISPLAY QMGR SSLKEYR
```

Per elencare i certificati presenti nel file di chiavi in uso, immettere il seguente comando RACF o un comando equivalente in External Security Manager:

```
RACDCERT ID(chinit-user-id) LISTRING(key-ring-name)
```

Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai [codici di ritorno 6 e 407 nei codici di ritorno della funzione SSL](#).

CSQX646E

csect - name Errore durante l'accesso al server LDAP per il canale *channel - name*

Gravità

4

Spiegazione

Durante la verifica dei CRL per un canale, si è verificato un errore durante l'impostazione dell'ambiente LDAP o il recupero di una voce di directory LDAP. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Accertarsi che il server LDAP sia specificato e impostato correttamente e che sia in esecuzione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 11](#).

CSQX658E

csect - name certificato SSL scaduto, canale *channel - name* connessione *conn-id*

Gravità

4

Spiegazione

L'ora corrente è precedente all'ora di inizio del certificato SSL o successiva all'ora di fine. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. La connessione è *conn-id*.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere un nuovo certificato se il certificato è scaduto o attendere che il certificato diventi valido se non è ancora valido.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 401](#).

CSQX663E

csect - name La firma del certificato SSL non è corretta, canale *channel - name* connessione *conn-id*

Gravità

4

Spiegazione

Nel certificato SSL inviato dall'estremità remota utilizzando la connessione *conn-id*, la firma del certificato non è corretta. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il certificato SSL connesso al repository chiavi all'estremità remota sia valido.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 413](#).

CSQX665E

csect - name Channel *channel - name* in fase di arresto perché il socket SSL remoto è chiuso, connessione *conn-id*

Gravità

4

Spiegazione

L'estremità remota di un canale che utilizza le comunicazioni SSL (dalla connessione *conn-id*) ha chiuso il socket o ha inviato un avviso di notifica di chiusura. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale si arresta.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log della console per l'estremità remota per determinare la causa dell'errore.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 420](#).

CSQX666E

csect - name server LDAP non disponibile per canale *channel - name*

Gravità

4

Spiegazione

Durante la verifica dei CRL per un canale, il server LDAP richiesto non era disponibile. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il server LDAP sia in esecuzione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 427](#).

CSQX673E

csect - name Certificate label *cert - label* non utilizzato sul canale *channel - name*, connessione remota *conn-id*

Gravità

8

Spiegazione

Il canale SSL o TLS *channel - name* è configurato per utilizzare l'etichetta del certificato *cert - label*. Tuttavia, il peer remoto non ha inviato le informazioni necessarie per consentire al canale locale di utilizzare il certificato corretto. L'host remoto è *conn-id*.

Questo errore si verifica quando la definizione del canale locale ha un'etichetta di certificato e il peer remoto non supporta la selezione dei certificati.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il peer remoto supporti la configurazione dell'etichetta del certificato. Fare riferimento a [Etichette di certificato digitali, comprensione dei requisiti per i dettagli dei requisiti di etichette di certificato](#). In alternativa, modificare la definizione del canale locale in modo che non specifichi un'etichetta di certificato.

CSQX674E

csect - name Channel *channel - name* ha specificato un SSL debole o non funzionante CipherSpec *sslcipher*

Gravità

8

Spiegazione

Il canale non può essere avviato perché è configurato per utilizzare un CipherSpec potenzialmente non sicuro.

Azione di sistema

Non è possibile avviare il canale.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la CipherSpec specificata nel parametro SSLCIPH e considerare l'utilizzo di una CipherSpec più sicura.

Se si desidera riabilitare l'utilizzo di CipherSpecs deboli, è possibile farlo aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata CSQWEAK al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//CSQWEAK DD DUMMY
```

Se si desidera riattivare il supporto SSLv3 disabilitato in IBM MQ, è possibile farlo aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata CSQXSSL3 al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//CSQXSSL3 DD DUMMY
```

È necessario specificare entrambe le precedenti istruzioni DD dummy, se si desidera abilitare una SSLv3-based CipherSpecdebole.

Esistono meccanismi alternativi che possono essere utilizzati per riabilitare forzatamente i CipherSpecsdeboli e il supporto SSLv3, se la modifica della definizione dei dati non è adatta. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio IBM.



Attenzione: La riabilitazione di CipherSpecs in questo modo lascia i sistemi esposti a possibili problemi di sicurezza. È necessario utilizzare CipherSpecs che utilizzano solo il protocollo TLS, anziché SSLv3.

CSQX675E

csect - name Impossibile completare l'aggiornamento del repository delle chiavi SSL

Gravità

4

Spiegazione

L'aggiornamento del repository delle chiavi SSL memorizzato nella cache non è stato completato a causa di errori.

Azione di sistema

L'aggiornamento è incompleto.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log della console per i messaggi che potrebbero indicare il motivo per cui non è stato possibile avviare l'aggiornamento.

CSQX676E

csect - name Aggiornamento del repository delle chiavi SSL completato, ma alcuni canali non sono stati riavviati

Gravità

4

Spiegazione

L'aggiornamento del repository delle chiavi SSL memorizzato nella cache è stato completato, quindi i valori e i certificati più recenti vengono utilizzati per tutti i canali SSL. Tuttavia, non tutti i canali SSL in uscita che erano in esecuzione quando è stato avviato l'aggiornamento possono essere riavviati una volta completato l'aggiornamento.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log della console per i messaggi che identificano i canali che non sono stati riavviati.

CSQX677E

csect - name aggiornamento repository chiavi SSL terminato, in attesa del canale *channel - name*

Gravità

4

Spiegazione

Il repository chiavi SSL memorizzato nella cache è in fase di aggiornamento, il che implica l'arresto di tutti i canali che utilizzano le comunicazioni SSL. L'arresto di uno o più canali sta impiegando troppo tempo. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

L'aggiornamento è terminato. Alcuni canali che utilizzano SSL saranno stati arrestati.

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare i canali SSL che non sono già stati arrestati e immettere nuovamente il comando REFRESH SECURITY TYPE (SSL) .

CSQX678E

csect - name Channel channel - name non avviato, aggiornamento del repository delle chiavi SSL

Gravità

4

Spiegazione

Un canale che utilizza le comunicazioni SSL non è stato avviato in quanto il contenitore di chiavi SSL memorizzato in cache è attualmente in fase di aggiornamento. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere il completamento dell'aggiornamento e riavviare il canale.

CSQX679E

csect - name Canale channel - name non avviato, aggiornamento del repository delle chiavi SSL remoto

Gravità

4

Spiegazione

Non è stato possibile avviare un canale che utilizza le comunicazioni SSL poiché il contenitore chiavi SSL memorizzato nella cache è attualmente in fase di aggiornamento all'estremità remota. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere il completamento dell'aggiornamento e riavviare il canale.

CSQX683E

csect - name Il repository delle chiavi SSL non ha certificati

Gravità

4

Spiegazione

Il repository delle chiavi SSL (ovvero, il keyring nel gestore della sicurezza esterno) non contiene alcun certificato valido.

Azione di sistema

I canali che utilizzano le comunicazioni SSL non verranno avviati.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere il certificato dell'utente e tutti i certificati CA (Certificate Authority) necessari al repository delle chiavi. Assicurarsi che i certificati esistenti siano validi, non siano scaduti e che siano contrassegnati come attendibili.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 7](#).

CSQX684E

csect - name Il repository delle chiavi SSL non ha certificati CA

Gravità

4

Spiegazione

Il repository delle chiavi SSL (ovvero, il key ring nel gestore della sicurezza esterno) non contiene alcun certificato CA (Certificate Authority) valido. Un canale che utilizza le comunicazioni SSL richiede almeno una CA o un certificato autofirmato per eseguire l'autenticazione client.

Azione di sistema

I canali che utilizzano le comunicazioni SSL non verranno avviati.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere il certificato dell'utente e tutti i certificati CA (Certificate Authority) necessari al repository delle chiavi. Assicurarsi che i certificati esistenti siano validi, non siano scaduti e che siano contrassegnati come attendibili.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 109](#).

CSQX685E

csect - name Nessun certificato autofirmato per canale *channel - name*, connessione *conn-id*

Gravità

4

Spiegazione

Un certificato autofirmato non può essere convalidato perché non è presente nel repository chiavi SSL. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. La connessione remota è *conn-id*.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Aggiungere il certificato autofirmato al repository delle chiavi.

Nota: Le modifiche al repository delle chiavi non hanno effetto immediato, consultare [Quando le modifiche ai certificati o al repository delle chiavi diventano effettive su z/OS](#). Se il certificato autofirmato è già stato aggiunto al repository chiavi, immettere un comando [REFRESH SECURITY TYPE \(SSL\)](#) o riciclare lo spazio di indirizzo CHINIT.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 417](#).

CSQX686E

csect - name errore della chiave privata SSL per canale *channel - name*

Gravità

4

Spiegazione

Il certificato SSL utilizzato non ha alcuna chiave privata associata o la chiave privata non è disponibile perché la chiave è memorizzata in ICSF e i servizi ICSF non sono disponibili. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'.

Il certificato utilizzato è denominato sul canale nell'attributo CERTLABL o sul gestore code nell'attributo CERTLABL o CERTQSQL (per un canale condiviso). Se non viene trovata alcuna etichetta di certificato in nessuno di tali attributi, il certificato viene denominato 'ibmWebSphereMQqsg - *nome*' (per un canale condiviso) o 'ibmWebSphereMQmgr - *nome*' oppure viene utilizzato un certificato predefinito nel file di chiavi.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che la chiave privata associata al certificato SSL utilizzato sia disponibile. Verificare che l'attività avviata da ICSF sia in esecuzione se la chiave privata è memorizzata in ICSF.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 428](#).

CSQX687E

csect - nome certificato SSL revocato dalla CA per il canale *channel - nome*, connessione *conn-id*

Gravità

4

Spiegazione

Il certificato SSL è stato revocato dalla CA (Certificate Authority). Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. La connessione remota è *conn-id*.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere un nuovo certificato e aggiungerlo al repository chiavi.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 431](#).

CSQX688E

csect - nome Nessun certificato CA SSL per canale *channel - nome*, connessione *conn-id*

Gravità

4

Spiegazione

Il repository chiavi SSL non contiene un certificato per la CA (Certificate Authority). Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. La connessione remota è *conn-id*.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere un certificato per la CA (Certificate Authority) e aggiungerlo al repository delle chiavi.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 435](#).

CSQX689E

csect - nome CRL non può essere elaborato per il canale *channel - nome*, connessione *conn-id*

Gravità

4

Spiegazione

Un CRL (Certificate Revocation List) non è valido e non può essere elaborato. Il canale è *nome - canale*; in alcuni casi il suo nome non può essere determinato e viene quindi visualizzato come '????'. La connessione remota è *conn-id*.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare l'autorità di certificazione e ottenere un CRL di sostituzione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RC 436](#).

CSQX690I

csect - name Le specifiche di cifratura basate sul protocollo SSLv3 sono disabilitate.

Gravità

4

Spiegazione

Le specifiche di cifratura basate sul protocollo SSLv3 non sono abilitate e i canali configurati per utilizzare tali specifiche di cifratura non riescono quando vengono avviati.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se non è necessario utilizzare le specifiche di cifratura basate sul protocollo SSLv3 , non è richiesta alcuna azione.

Se si desidera riabilitare l'utilizzo di CipherSpecsdeboli, è possibile farlo aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata CSQWEAK al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//CSQWEAK DD DUMMY
```

Se si desidera riattivare il supporto SSLv3 disabilitato in IBM MQ, è possibile farlo aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata CSQXSSL3 al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//CSQXSSL3 DD DUMMY
```

È necessario specificare entrambe le precedenti istruzioni DD dummy, se si desidera abilitare una SSLv3-based CipherSpecdebole.

Esistono meccanismi alternativi che possono essere utilizzati per riabilitare forzatamente i CipherSpecsdeboli e il supporto SSLv3 , se la modifica della definizione dei dati non è adatta. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio IBM .



Attenzione: La riabilitazione di CipherSpecs in questo modo lascia i sistemi esposti a possibili problemi di sicurezza. È necessario utilizzare CipherSpecs che utilizzano solo il protocollo TLS, anziché SSLv3.

CSQX691I

csect - name Le specifiche di cifratura basate sul protocollo SSLv3 sono abilitate.

Gravità

4

Spiegazione

Le specifiche di cifratura basate sul protocollo SSLv3 sono abilitate e i canali possono essere configurati per utilizzare tali specifiche di cifratura.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se è necessario utilizzare specifiche di cifratura basate sul protocollo SSLv3 , non è richiesta alcuna azione.

Se non è necessario utilizzare le specifiche di cifratura basate sul protocollo SSLv3 , è necessario rimuovere la sovrascrittura che abilita l'utilizzo di SSLv3.

Per informazioni sull'attivazione di SSLv3, consultare il messaggio [CSQX690I](#) .

CSQX692I

csect - name Le specifiche di cifratura SSL deboli o interrotte sono disabilitate.

Gravità

4

Spiegazione

Le specifiche di cifratura note per essere deboli o interrotte non sono abilitate, questo include tutte le specifiche di cifratura SSLv3-based . I canali configurati per utilizzare tali specifiche di cifratura non riescono quando vengono avviati.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se non è necessario utilizzare specifiche di cifratura interrotte o deboli, non è richiesta alcuna azione.

Se si desidera riabilitare l'utilizzo di CipherSpecsdeboli, è possibile farlo aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata CSQWEAK al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//CSQWEAK DD DUMMY
```

Se si desidera riattivare il supporto SSLv3 disabilitato in IBM MQ, è possibile farlo aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata CSQXSSL3 al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//CSQXSSL3 DD DUMMY
```

È necessario specificare entrambe le precedenti istruzioni DD dummy, se si desidera abilitare una SSLv3-based CipherSpecdebole.

Esistono meccanismi alternativi che possono essere utilizzati per riabilitare forzatamente i CipherSpecsdeboli e il supporto SSLv3 , se la modifica della definizione dei dati non è adatta. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio IBM .



Attenzione: La riabilitazione di CipherSpecs in questo modo lascia i sistemi esposti a possibili problemi di sicurezza. È necessario utilizzare CipherSpecs che utilizzano solo il protocollo TLS, anziché SSLv3.

CSQX693I

csect - name Le specifiche di cifratura SSL deboli o non funzionanti sono abilitate.

Gravità

4

Spiegazione

Le specifiche di cifratura note per essere deboli o interrotte sono abilitate e i canali possono essere configurati per utilizzare tali specifiche di cifratura.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se è necessario utilizzare specifiche di cifratura deboli o non funzionanti, non è richiesta alcuna azione.

Se non è necessario utilizzare specifiche di cifratura deboli o interrotte, è necessario rimuovere la sovrascrittura che abilita l'uso di specifiche di cifratura deboli o interrotte.

Consultare il messaggio [CSQX692I](#) per informazioni sull'abilitazione delle specifiche di cifratura deboli o interrotte.

CSQX694I

csect - name Le specifiche di cifratura basate sul protocollo TLS v1.0 sono disabilitate.

Gravità

4

Spiegazione

Le specifiche di cifratura basate sul protocollo TLS v1.0 non sono abilitate e i canali configurati per utilizzare tali specifiche di cifratura non riescono all'avvio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se non è necessario utilizzare specifiche di cifratura basate sul protocollo TLS v1.0 , è possibile disabilitarle aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata TLS100FF al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//TLS100FF DD DUMMY
```

Esistono meccanismi alternativi che possono essere utilizzati per disabilitare forzatamente le specifiche di cifratura in base al protocollo TLS v1.0 , se la modifica della definizione dei dati non è adatta. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio IBM .

CSQX695I

csect - name Le specifiche di cifratura basate sul protocollo TLS v1.0 sono abilitate.

Gravità

4

Spiegazione

Le specifiche di cifratura basate sul protocollo TLS v1.0 sono abilitate e i canali possono essere configurati per utilizzare tali specifiche di cifratura.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se hai bisogno di utilizzare le specifiche di cifratura basate sul protocollo TLS v1.0 , non è richiesta alcuna azione.

Se non hai bisogno di utilizzare le specifiche di cifratura basate sul protocollo TLS v1.0 , vedi il messaggio [CSQX694I](#) per informazioni su come disabilitare TLS v1.0.

CSQX696I

csect - name Specifiche di cifratura SSL deboli o interrotte bloccate dal listener.

Gravità

4

Spiegazione

Le specifiche di cifratura SSL deboli o non funzionanti sono state bloccate dal listener. Di conseguenza, non si riceverà un handshake SSL con esito positivo con le specifiche di cifratura contrassegnate come deboli o interrotte.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se non si desidera essere in grado di negoziare con il listener utilizzando specifiche di cifratura deboli o interrotte, è possibile disabilitarle aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata WCIPSOFF al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//WCIPSOFF DD DUMMY
```

Esistono meccanismi alternativi che possono essere utilizzati per ottenere lo stesso comportamento se la modifica della definizione dei dati non è adatta. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza IBM .

CSQX697I

csect - name Il listener negozierà solo le specifiche di cifratura predefinite SSL del sistema.

Gravità

4

Spiegazione

Il listener negozierà solo con specifiche di cifratura che sono elencate per impostazione predefinita nell'elenco di specifiche di cifratura predefinito **System SSL** .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se si desidera essere in grado di negoziare solo con il listener utilizzando le specifiche di cifratura elencate nell'elenco di specifiche di cifratura predefinito **System SSL** , è possibile abilitare questo comportamento aggiungendo un'istruzione DD (Data Definition) fittizia denominata **GSKDCIPS** al JCL dell'iniziatore di canali. Ad esempio:

```
//GSKDCIPS DD DUMMY
```

Esistono meccanismi alternativi che possono essere utilizzati per ottenere lo stesso comportamento se la modifica della definizione dei dati non è adatta. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza IBM .

CSQX719E

csect - name Specifica di codifica non valida *ciph* per la modalità FIPS per canale *channel - name*

Gravità

8

Spiegazione

Il valore della specifica di cifratura SSL per il canale *nome - canale* non è certificato FIPS e il gestore code è stato configurato per essere eseguito con **SSLFIPS(YES)** . Il valore viene visualizzato nel messaggio come codice di quattro caratteri.

I valori riconosciuti vengono visualizzati nel messaggio CSQX631E.

In alcuni casi, quando il canale risponde a una richiesta in entrata, non è possibile determinare la specifica di cifratura e viene quindi visualizzato come '????'.

Azione di sistema

Il canale non verrà avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il canale per utilizzare una specifica di cifratura certificata FIPS oppure, se il gestore code non deve essere in esecuzione in modalità FIPS, modificare il gestore code per utilizzare **SSLFIPS(NO)**. Consultare [Specifying CipherSpecs](#) per i dettagli su quali specifiche di cifratura sono certificate FIPS.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [System SSL RCs 402 e 412](#).

CSQX772E

csect - name mqapi - call non riuscito, MQRC=*mqrc (mqrc - text)*

Gravità

8

Spiegazione

La IBM MQ *mqapi - call* indicata non è riuscita per il codice motivo specificato *mqrc*, (*mqrc - text*).

Azione di sistema

Generalmente, il componente in cui si verifica l'errore termina. Quando il componente è un MCA (message channel agent), il canale associato viene arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQX774E

csect - name il caricamento della cache CHLAUTH non è riuscito, tutti i canali in entrata sono bloccati

Gravità

8

Spiegazione

Non è stato possibile caricare la cache CHLAUTH. Tutti i canali in entrata sono stati bloccati fino a quando il problema non è stato risolto. Consultare il precedente messaggio per la causa del problema.

Azione di sistema

L'avvio di tutti i canali in entrata è bloccato.

Risposta del programmatore di sistema

Ricercare il precedente messaggio correlato per la causa del problema.

CSQX775I

csect - name Channel channel - name from ipaddress sarebbe stato bloccato a causa dell'id utente, Dettaglio: *detail*

Gravità

4

Spiegazione

Il canale in entrata *nome - canale* sarebbe stato bloccato dall'indirizzo *indirizzoip* perché i valori attivi del canale erano associati a un ID utente che dovrebbe essere bloccato. L'accesso è consentito poiché il record di autenticazione di canale è in modo avvertenza.

I valori attivi del canale erano *detail*.

Azione di sistema

Il canale è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i record di autenticazione di canale per assicurarsi che le impostazioni corrette siano state configurate. Se il record di autenticazione di canale non si trovava in modalità di avvertenza, il canale verrà bloccato. Lo switch ALTER QMGR **CHLAUTH** viene utilizzato per controllare se vengono utilizzati i record di autenticazione di canale. Il comando DISPLAY CHLAUTH può essere utilizzato per interrogare i record di autenticazione di canale.

CSQX776E

csect - name Il canale *channel - name* da *ipaddress* è stato bloccato a causa dell'ID utente, dettaglio: *detail*

Gravità

8

Spiegazione

Il canale in entrata *channel - name* è stato bloccato dall'indirizzo *ipaddress* perché i valori attivi del canale sono stati associati a un id utente che deve essere bloccato.

I valori attivi del canale erano *detail*.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i record di autenticazione di canale per assicurarsi che le impostazioni corrette siano state configurate. Lo switch ALTER QMGR **CHLAUTH** viene utilizzato per controllare se vengono utilizzati i record di autenticazione di canale. Il comando DISPLAY CHLAUTH può essere utilizzato per interrogare i record di autenticazione di canale.

CSQX777E

csect - name Channel *channel - name* from *ipaddress* è stato bloccato a causa di USERSRC (NOACCESS), Detail: *detail*

Gravità

8

Spiegazione

Il canale in entrata *nome - canale* è stato bloccato dall'indirizzo *ipaddress* perché i valori attivi del canale corrispondevano ad un record di autenticazione di canale configurato con USERSRC (NOACCESS).

I valori attivi del canale erano *detail*.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i record di autenticazione di canale per assicurarsi che le impostazioni corrette siano state configurate.

Lo switch ALTER QMGR **CHLAUTH** viene utilizzato per controllare se vengono utilizzati i record di autenticazione di canale. DISPLAY CHLAUTH può essere utilizzato per interrogare i record di autenticazione di canale.

Se non viene visualizzato alcun nome host nel messaggio accanto all'indirizzo IP e le regole CHLAUTH che utilizzano i nomi host sono in vigore, assicurarsi che i propri DNS (Domain Name Server) possano

risolvere correttamente l'indirizzo IP in un nome host e che il gestore code sia configurato con REVDNS (ENABLED).

CSQX782E

csect - name La connessione dall'indirizzo *ipaddress* è stata bloccata a causa della regola di corrispondenza *ip - address - pattern*

Gravità

8

Spiegazione

La connessione in entrata dall'indirizzo è stata bloccata perché corrisponde a uno degli indirizzi bloccati, *ip - address - pattern*, nella tabella di autenticazione del canale.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i record di autenticazione di canale per assicurarsi che le impostazioni corrette siano state configurate. Lo switch `ALTER QMGR CHLAUTH` viene utilizzato per controllare se vengono utilizzati i record di autenticazione di canale. `DISPLAY CHLAUTH` può essere utilizzato per interrogare i record di autenticazione di canale.

CSQX785E

csect - name Channel *channel - name* è configurato per non utilizzare la coda di messaggi non recapitabili

Gravità

8

Spiegazione

Il canale *nome - canale* non è riuscito a consegnare un messaggio alla sua destinazione. L'opzione di report `MQRO_DISCARD_MSG` non è stata specificata per il messaggio e il canale è stato configurato per non utilizzare la coda di messaggi non recapitabili tramite l'impostazione dell'attributo `USEDLQ (NO)`.

Azione di sistema

Il canale elimina il messaggio o il canale termina in base all'impostazione dell'attributo `NPMSPEED`.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la causa di questo errore, quindi correggere il problema che ha impedito al canale di consegnare il messaggio o abilitare il canale ad utilizzare la coda di messaggi non instradabili.

CSQX786I

csect - name La connessione dall'indirizzo *ipaddress* sarebbe stata bloccata a causa della regola corrispondente *ip - address - pattern*

Gravità

4

Spiegazione

La connessione in entrata dall'indirizzo *ipaddress* sarebbe stata bloccata perché corrisponde a uno degli indirizzi bloccati, *ip - address - pattern*, nella tabella di autenticazione del canale. L'accesso è consentito poiché la tabella di autenticazione del canale è in modalità di avvertenza.

Azione di sistema

Il canale è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i record di autenticazione di canale per assicurarsi che le impostazioni corrette siano state configurate. Se il record di autenticazione di canale non si trovava in modalità di avvertenza, il canale verrà bloccato. Lo switch ALTER QMGR **CHLAUTH** viene utilizzato per controllare se vengono utilizzati i record di autenticazione di canale. Il comando DISPLAY CHLAUTH può essere utilizzato per interrogare i record di autenticazione di canale.

CSQX787I

csect - name Channel *channel - name* from *ipaddress* sarebbe stato bloccato a causa di USERSRC (NOACCESS), Detail: *detail*

Gravità

4

Spiegazione

Il canale in entrata *nome - canale* sarebbe stato bloccato dall'indirizzo *indirizzoip* perché i valori attivi del canale corrispondevano a un record di autenticazione di canale configurato con USERSRC (NOACCESS). Non è stato bloccato perché il record di autenticazione di canale è in modo avvertenza.

I valori attivi del canale erano *detail*.

Azione di sistema

Il canale è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i record di autenticazione di canale per assicurarsi che le impostazioni corrette siano state configurate. Se il record di autenticazione di canale non si trovava in modalità di avvertenza, il canale verrà bloccato. Lo switch ALTER QMGR **CHLAUTH** viene utilizzato per controllare se vengono utilizzati i record di autenticazione di canale. Il comando DISPLAY CHLAUTH può essere utilizzato per interrogare i record di autenticazione di canale.

CSQX788I

csect - name La ricerca DNS dell'indirizzo *indirizzo* utilizzando la funzione '*func*' ha richiesto *n* secondi

Gravità

4

Spiegazione

Un tentativo di risolvere l'indirizzo *indirizzo* utilizzando la chiamata alla funzione '*func*' ha richiesto *n* secondi per il completamento. Ciò potrebbe indicare un problema con la configurazione DNS.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il DNS sia configurato correttamente nel sistema locale.

Se l'indirizzo era un indirizzo IP, l'operazione lenta era una ricerca DNS inversa. Alcune configurazioni DNS non sono in grado di eseguire ricerche DNS inverse e alcuni indirizzi IP non hanno voci DNS inverse valide.

Se il problema persiste, disabilitare le ricerche DNS inverse fino a quando non è possibile risolvere il problema con il DNS.

CSQX790I

csect - name autenticazione della connessione non riuscita per l'utente *user - id* a causa di CHLAUTH con CHCKCLNT (*chckclnt - value*), dettaglio: *detail*

Gravità

4

Spiegazione

L'ID utente *id - utente* e la sua password sono stati controllati perché la connessione in ingresso corrispondeva a un record di autenticazione di canale con CHCKCLNT (*valore - chckclnt*).

I valori attivi del canale erano *detail*. La modalità MATCH (RUNCHECK) del comando DISPLAY CHLAUTH può essere utilizzata per identificare il record CHLAUTH pertinente.

Questo messaggio accompagna un errore precedente per chiarire il motivo per il controllo dell'ID utente e della parola d'ordine.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'errore precedente.

Accertarsi che una password sia specificata dall'applicazione client e che sia corretta per l'ID utente.

In alternativa, per evitare il controllo di autenticazione è possibile modificare l'attributo CHCKCLNT del record CHLAUTH. Tuttavia, non si consiglia di consentire l'accesso remoto non autenticato.

CSQX791E

csect - name L'applicazione client *appl - name* dall'indirizzo *ip - address* non ha fornito un ID utente e una password, Dettagli: *detail*

Gravità

8

Spiegazione

L'applicazione client *nome - applicazione* in esecuzione sull'host *indirizzo - ip* non ha fornito un ID utente e una password. Il record di autenticazione del canale (CHLAUTH) per la connessione richiede un ID utente e una password, ma entrambi non sono stati forniti.

I valori attivi del canale erano *detail*. La modalità MATCH (RUNCHECK) del comando DISPLAY CHLAUTH può essere utilizzata per identificare il record CHLAUTH pertinente.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Accertarsi che l'applicazione fornisca un ID utente e una password validi oppure modificare la configurazione dell'autorizzazione di connessione (CONNAUTH) del gestore code su OPTIONAL per consentire alle applicazioni client che non hanno fornito un ID utente e una password di stabilire una connessione.

CSQX793E

csect - name L'ID utente e la parola d'ordine per l'applicazione client *appl - name* dall'indirizzo *ip - address* non possono essere selezionati, Dettagli: *detail*

Gravità

8

Spiegazione

Impossibile controllare l'ID utente e password per l'applicazione client *appl - name* in esecuzione sull'host *indirizzo IP*. Il record di autenticazione del canale (CHLAUTH) per la connessione richiede una verifica di autenticazione, ma il gestore code non è configurato per utilizzare l'autenticazione di connessione per i client.

I valori attivi del canale erano *detail*. La modalità MATCH (RUNCHECK) del comando DISPLAY CHLAUTH può essere utilizzata per identificare il record CHLAUTH pertinente.

Azione di sistema

Il canale non è avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la configurazione CHLAUTH in modo da non richiedere l'autenticazione del client o modificare la configurazione di autorizzazione della connessione del gestore code (CONNAUTH) per abilitare i controlli di autenticazione client.

CSQX830I

csect - name Iniziatore di canali attivo

Gravità

0

Spiegazione

Questo viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT se l'iniziatore di canali è attivo.

CSQX831I

csect - name nn attività secondarie dell'adattatore avviate, *nn* richieste

Gravità

0

Spiegazione

Questo viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT e mostra quante attività secondarie dell'adattatore sono attualmente attive e quante sono richieste dall'attributo del gestore code CHIADAPS. Se i numeri differiscono, alcune attività secondarie dell'adattatore hanno avuto esito negativo e non sono state riavviate, il che potrebbe ridurre la capacità di elaborazione.

CSQX832I

csect - name nn dispatcher avviati, *nn* richiesti

Gravità

0

Spiegazione

Questo viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT e mostra quanti dispatcher sono attualmente attivi e quanti sono stati richiesti dall'attributo del gestore code CHIDISPS. Se i numeri differiscono, alcuni dispatcher hanno avuto esito negativo e non sono stati riavviati. Il numero di canali TCP/IP e LU 6.2 correnti consentiti verrà ridotto in modo proporzionale e l'altra capacità di elaborazione potrebbe essere ridotta.

CSQX833I

csect - name nn Attività secondarie del server SSL avviate, *nn* richieste

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT e mostra quante attività secondarie del server SSL sono attualmente attive e quante sono state richieste dall'attributo del gestore code SSLTASKS. Se i numeri differiscono, alcune attività secondarie del server SSL hanno avuto esito negativo e non sono state riavviate, il che potrebbe ridurre la capacità di elaborazione.

CSQX836I

csect - name nn Numero massimo canali - TCP/IP *nn*, LU 6.2 *nn*

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT . Mostra i numeri massimi di ogni tipo di canale consentiti.

CSQX840I

csect - name nn canali correnti, massimo *nn*

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT . Mostra il numero di canali correnti e il numero di canali consentiti, come richiesto dall'attributo del gestore code MAXCHL.

CSQX841I

csect - name nn canali attivi, massimo *nn*, incluso *nn* in pausa

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT . Tra i canali correnti, mostra quanti sono attivi (che trasmettono i messaggi) e quanti possono essere completamente attivi, in base all'attributo del gestore code ACTCHL. Mostra anche quanti canali attivi sono in pausa, in attesa di ritentare l'inserimento di un messaggio.

CSQX842I

csect - name nn canali in fase di avvio, *nn* arrestato, *nn* nuovo tentativo

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT . Tra i canali correnti, mostra quanti sono:

- in attesa di diventare attivi, poiché è stato raggiunto il limite per i canali attivi
- arrestato, che richiede un intervento manuale
- tentativo di riconnessione in seguito ad un errore temporaneo.

CSQX843I

csect - name TCP/IP listener *INDISCU**T**I*=*disposition* , per port *port* address *ip - address*

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT per ogni listener TCP/IP che sta tentando di riavviare dopo un errore. L'iniziatore del canale tenterà di riavviare il listener, agli intervalli specificati dall'attributo del gestore code LSTRTMR.

port e *ip - address* mostrano la combinazione di porta e indirizzo IP su cui è in ascolto; se *ip - address* è '*', è in ascolto su tutti gli indirizzi IP disponibili. *disposizione* mostra quale tipo di richieste in entrata il listener gestisce:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

CSQX844I

csect - name LU 6.2 listener INDISCU TI=*disposizione* nuovo tentativo, per il nome LU *name*

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT per ogni listener LU 6.2 che tenta di riavviare dopo un errore. L'iniziatore del canale tenterà di riavviare il listener agli intervalli specificati dall'attributo gestore code LSTR TMR.

disposizione mostra quale tipo di richieste in entrata il listener gestisce:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

CSQX845I

csect - name Il nome del sistema TCP/IP è *name*

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT e mostra il nome del sistema TCP/IP utilizzato, come specificato nell'attributo del gestore code TCPNAME.

CSQX846I

csect - name TCP/IP listener INDISCU TI=*disposizione* started, for port *port* address *ip - address*

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT per ciascun listener TCP/IP attivo.

port e *ip - address* mostrano la combinazione di porta e indirizzo IP su cui è in ascolto; se *ip - address* è '*', è in ascolto su tutti gli indirizzi IP disponibili. *disposizione* mostra quale tipo di richieste in entrata il listener gestisce:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

CSQX847I

csect - name LU 6.2 listener INDISCU TI=*disposizione* avviato, per il nome LU *name*

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT per ciascun listener LU 6.2 attivo.

disposizione mostra quale tipo di richieste in entrata il listener gestisce:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

CSQX848I

csect - name TCP/IP listener INDISCU TI=*disposition* non avviato

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT per ogni listener TCP/IP non attivo.

disposizione mostra quale tipo di richieste in entrata il listener gestisce:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Risposta del programmatore di sistema

Se il listener è stato avviato e non è stato deliberatamente arrestato, è possibile che si sia verificato un errore nel sistema di comunicazioni. L'iniziatore del canale tenterà di riavviare il listener, agli intervalli specificati dall'attributo del gestore code LSTR TMR.

CSQX849I

csect - name LU 6.2 listener INDISCU TI=*disposition* non avviato

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso in risposta al comando DISPLAY CHINIT per ogni listener LU 6.2 non attivo.

disposizione mostra quale tipo di richieste in entrata il listener gestisce:

QMGR

quelli diretti al gestore code di destinazione

GRUPPO

quelle dirette al gruppo di condivisione code.

Risposta del programmatore di sistema

Se il listener è stato avviato e non è stato deliberatamente arrestato, è possibile che si sia verificato un errore nel sistema di comunicazioni. L'iniziatore del canale tenterà di riavviare il listener, agli intervalli specificati dall'attributo del gestore code LSTR TMR.

CSQX871I

csect - name La manutenzione del cluster è stata in esecuzione per *num-mins* minuti, la fase *maintenance - phase* ha finora elaborato *num - record* record

Gravità

0

Spiegazione

Un gestore code esegue periodicamente un ciclo di manutenzione per aggiornare e rimuovere lo stato associato ai cluster di cui è membro. Questo messaggio fornisce un'indicazione dei progressi compiuti.

Azione di sistema

Per i cluster di grandi dimensioni, questo processo di manutenzione può richiedere un periodo di tempo significativo. In tali situazioni, questo messaggio verrà ripetuto periodicamente fino al completamento della manutenzione, quando verrà emesso il messaggio CSQX872I.

CSQX872I

csect - name La manutenzione del cluster è stata completata dopo *num-min* minuti, *num-record* record sono stati elaborati

Gravità

0

Spiegazione

Un gestore code esegue periodicamente un ciclo di manutenzione per aggiornare e rimuovere lo stato associato ai cluster di cui è membro. Questo messaggio segue una o più istanze del messaggio [CSQX871I](#) e indica che il ciclo è stato completato.

Azione di sistema

Nessuno

CSQX875I

Elaborazione *csect - name* REFRESH CLUSTER avviata per il cluster - name

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando [REFRESH CLUSTER](#) su questo gestore code.

Nella fase uno questo eliminerà tutte le informazioni memorizzate nella cache locale per il cluster e richiederà nuove informazioni da altri membri del cluster quando necessario. La fase due elabora le informazioni ricevute. Per le configurazioni cluster di grandi dimensioni, questo processo può richiedere una quantità di tempo significativa, specialmente sui gestori code del repository completo. Durante questo periodo di tempo, le applicazioni che tentano di accedere alle risorse cluster potrebbero riscontrare errori nella risoluzione delle risorse cluster. Inoltre, le modifiche alla configurazione del cluster apportate a questo gestore code non possono essere elaborate fino a quando non viene completato il processo di aggiornamento.

Azione di sistema

Rimandare il lavoro relativo al cluster su questo gestore code fino al completamento di entrambe le fasi.

Il messaggio [CSQX442I](#) o [CSQX404I](#) verrà emesso alla fine della fase uno.

Il completamento della fase due può essere determinato quando SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE ha raggiunto uno stato costantemente vuoto.

CSQX876I

csect - name Compressione della cache del cluster avviata

Gravità

0

Spiegazione

Periodicamente la gestione del cluster comprime la relativa cache locale. La compressione può impiegare un periodo di tempo significativo per alcune operazioni, come l'esecuzione di un CLUSTER REFRESH. Durante l'attività di compressione, i comandi di gestione cluster non verranno elaborati.

Una volta completata l'attività di compressione verrà emesso il messaggio [CSQX877I](#).

CSQX877I

csect - name Compressione cache cluster completata

Gravità

0

Spiegazione

L'attività di compressione della memoria cache del cluster, indicata dal messaggio CSQX876I, è ora completata.

CSQX878I

csect - name Repository command error, command *command*, cluster object *nome - oggetto*, sender *sender - id*, reason *reason*

Gravità

8

Spiegazione

Un comando interno del repository del cluster non è stato completato correttamente. I messaggi precedenti nel log conterranno i dettagli del problema. Un errore nell'elaborazione di un comando può lasciare un cluster in uno stato incongruente.

Azione di sistema

L'elaborazione continua

Risposta del programmatore di sistema

Se il problema non può essere risolto, raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di supporto IBM®.

CSQX879E

csect - name Argomento con cluster in conflitto *nome - argomento* dal gestore code *qmgr - name*

Gravità

8

Spiegazione

È stato rilevato un conflitto per l'argomento del cluster *nome - argomento*.

Due argomenti raggruppati in cluster sono in conflitto se si verifica una delle seguenti condizioni:

1. Hanno la stessa stringa di argomenti ma hanno un nome di argomento diverso
2. Hanno la stessa stringa di argomenti o uno è un predecessore dell'altro nella struttura ad albero degli argomenti e hanno un nome cluster diverso
3. Hanno la stessa stringa di argomenti o uno è un antenato dell'altro nella struttura ad albero degli argomenti e hanno valori incompatibili per l'attributo di instradamento cluster

Azione di sistema

L'attributo CLSTATE dell'argomento in cluster identificato da *nome - argomento* è impostato su INVALID e l'argomento non è più utilizzato dal gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare gli argomenti del cluster visibili al gestore code e correggere eventuali conflitti modificando o eliminando le definizioni in errore. Dopo aver aggiornato le definizioni degli argomenti, assicurarsi che tutti gli argomenti del cluster abbiano un CLSTATE ACTIVE su tutti i gestori code nello stesso cluster.

Procedura di inizializzazione e messaggi dei servizi generali (CSQY ...)

CSQY000I

IBM WebSphere MQ per z/OS Vn

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso all'avvio del gestore code e mostra il livello di rilascio.

CSQY001I

QUEUE MANAGER STARTING, USING PARAMETER MODULE *nome - parametro*

Spiegazione

Viene accettato il comando START QMGR. I valori dei parametri di sistema verranno presi dal modulo *parm - name*. Questo messaggio viene emesso nella console z/OS in cui è stato immesso il comando START. Il messaggio CSQY022I viene inviato quando il processo di avvio del gestore code è stato completato.

Azione di sistema

Inizia l'elaborazione di avvio del gestore code.

CSQY002I

Gestore code in arresto

Spiegazione

Viene accettato il comando STOP QMGR. Il messaggio CSQ9022I viene emesso quando il processo di arresto del gestore code è stato completato. Il messaggio viene emesso al creatore del comando STOP QMGR o alla console z/OS da cui è stato ricevuto il comando START QMGR.

Azione di sistema

L'arresto del gestore code è stato avviato.

CSQY003I

IL GESTORE CODE È GIÀ ATTIVO

Spiegazione

Il comando START QMGR non è stato accettato in quanto il gestore code è attivo. Il messaggio CSQ9023E viene emesso dopo questo messaggio.

CSQY004I

IL GESTORE CODE È GIÀ IN FASE DI ARRESTO

Spiegazione

Il comando STOP QMGR non è stato accettato perché l'arresto del gestore code è in corso per l'opzione specificata (QUIESCE o FORCE) oppure perché l'opzione QUIESCE è stata specificata dopo che un'opzione FORCE era stata precedentemente accettata. Il messaggio CSQ9023E viene emesso dopo questo messaggio.

Azione di sistema

L'arresto del gestore code continua.

CSQY005E

AVVIO DEL GESTORE CODE TERMINATO, COMANDO DI AVVIO NON VALIDO

Spiegazione

Il gestore code può essere avviato solo da un comando START QMGR.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

CSQY006E

csect - name INVALID AMODE OR RMODE ATTRIBUTE FOUND FOR LOAD MODULE *nome - modulo*

Spiegazione

Le procedure di inizializzazione del gestore code hanno rilevato che un modulo aveva un attributo AMODE o RMODE non valido quando è stato caricato. *nome - modulo* è il nome del modulo di caricamento con una modalità di residenza o di indirizzamento non valida.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutte le attività di installazione e manutenzione rispetto a IBM MQ siano state eseguite correttamente. Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQY007E

csect - name AVVIO DEL GESTORE CODE TERMINATO, LIVELLO SISTEMA OPERATIVO NON VALIDO

Spiegazione

Le procedure di inizializzazione del gestore code hanno rilevato che il livello del sistema operativo non disponeva della funzione richiesta per il corretto funzionamento del gestore code.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che sia installato il livello prerequisito o successivo del sistema operativo. Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQY008I

RICHIESTA DI CHIUSURA DEL GESTORE CODE NON ACCETTATA

Spiegazione

Il comando STOP QMGR non è stato accettato poiché l'avvio non è stato completato al punto in cui può verificarsi la chiusura. Il messaggio CSQ9023E viene emesso dopo questo messaggio.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code continua e il comando STOP QMGR viene ignorato.

CSQY009I

nome - comando pkw - name COMMAND ACCEPTED FROM USER (*idutente*), STOP MODE (*mode*)

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso per registrare chi ha immesso il comando per arrestare IBM MQe quale tipo di arresto era. *verb - name* potrebbe includere il prefisso del comando (CPF). Ciò dipende da come è stato immesso il comando.

CSQY010E

csect - name LOAD MODULE *nome - modulo* NON È AL LIVELLO DI RELEASE CORRETTO

Spiegazione

Il modulo di caricamento indicato non è al livello corretto per la versione del gestore code utilizzato.

Azione di sistema

Se rilevato dal gestore code, l'avvio termina in modo anomalo con il codice motivo X'00E80161'. Se rilevato dall'iniziatore del canale (*nome - modulo* è CSQXJST), non viene avviato.

Se rilevato dal modulo di abilitazione AMS (DRQ0NABL), l'avvio del gestore code non riesce solo se SPLCAP=YES è specificato nei parametri di sistema. In questo caso, viene emesso il messaggio [CSQY029E](#) .

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che vengano utilizzate le librerie del programma IBM MQ corrette (per il gestore code o l'iniziatore di canali, a seconda dei casi) e che tutte le attività di installazione e manutenzione su IBM MQ siano state eseguite correttamente. Se il programma di elaborazione iniziale non è corretto (*nome - modulo* è CSQ3EPX), aggiornarlo emettendo il comando REFRESH QMGR TYPE (EARLY).

Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQY011E

csect - name REGISTRAZIONE PREFISSO COMANDO NON RIUSCITA. CARATTERE (I) NON VALIDO (I) NEL CPF

Spiegazione

La registrazione del prefisso del comando non è riuscita perché il prefisso del comando (CPF) contiene caratteri non validi.

Azione di sistema

Il gestore code non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando z/OS SETSSI ADD con il parametro CPF corretto. Correggere il parametro CPF nel record SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Aggiornamento della tabella dei nomi dei sottosistemi](#).

CSQY012E

csect - name REGISTRAZIONE PREFISSO COMANDO NON RIUSCITA. CARATTERI NON VALIDI NEL NOME GESTORE CODE

Spiegazione

La registrazione del prefisso del comando non è riuscita perché il nome del gestore code utilizzato come proprietario del prefisso del comando (CPF) contiene caratteri non validi.

Azione di sistema

Il gestore code non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando z/OS SETSSI ADD con il parametro CPF corretto. Correggere il parametro CPF nel record SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Aggiornamento della tabella dei nomi dei sottosistemi](#).

CSQY013E

csect - name REGISTRAZIONE PREFISSO COMANDO NON RIUSCITA. CPF GIÀ DEFINITO

Spiegazione

La registrazione del prefisso del comando non è riuscita perché il prefisso del comando (CPF) è già definito in z/OS.

Azione di sistema

Il gestore code non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando z/OS SETSSI ADD con il parametro CPF corretto. Correggere il parametro CPF nel record SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Aggiornamento della tabella dei nomi dei sottosistemi](#).

CSQY014E

csect - name REGISTRAZIONE PREFISSO COMANDO NON RIUSCITA. CPF È UN SOTTOINSIEME DI UN CPF GIÀ DEFINITO

Spiegazione

La registrazione del prefisso del comando non è riuscita perché il prefisso del comando (CPF) è un sottoinsieme di CPF già definito in z/OS.

Azione di sistema

Il gestore code non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando z/OS SETSSI ADD con il parametro CPF corretto. Correggere il parametro CPF nel record SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Aggiornamento della tabella dei nomi dei sottosistemi](#).

CSQY015E

csect - name REGISTRAZIONE PREFISSO COMANDO NON RIUSCITA. CPF È UN SUPERSET DI UN CPF GIÀ DEFINITO

Spiegazione

La registrazione del prefisso del comando non è riuscita perché il prefisso del comando (CPF) è un superset di CPF già definito in z/OS.

Azione di sistema

Il gestore code non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando z/OS SETSSI ADD con il parametro CPF corretto. Correggere il parametro CPF nel record SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Aggiornamento della tabella dei nomi dei sottosistemi](#).

CSQY016E

csect - name ERRORE DI SISTEMA DURANTE LA REGISTRAZIONE DEL PREFISSO DEL COMANDO

Spiegazione

Si è verificato un errore z/OS durante la registrazione del prefisso del comando (CPF).

Azione di sistema

Il gestore code non viene avviato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console z/OS per altri messaggi relativi al problema.

CSQY017E

csect - name CHIAVE DI PROTEZIONE MEMORIA NON CORRETTA

Spiegazione

Le procedure di inizializzazione del gestore code hanno rilevato che la chiave di protezione della memoria non era 7. Le cause più probabili sono che la voce PPT (program properties table) per CSQYASCP non è stata specificata correttamente o che le librerie del programma IBM MQ o altre librerie in IBM MQ STEPLIB non sono autorizzate APF.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code termina in modo anomalo con il codice motivo X'00E80162'.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutte le librerie incluse in IBM MQ STEPLIB siano state autorizzate APF. Inoltre, assicurarsi di utilizzare il nome libreria effettivo e non l'alias del dataset delle librerie nell'elenco APF.

Per informazioni sulla specifica della voce PPT per CSQYASCP e sull'autorizzazione APF per le librerie del programma IBM MQ, consultare [Aggiornamento della tabella delle proprietà del programma z/OS](#).

CSQY018E

csect - name AUTORIZZAZIONE APF NON CORRETTA

Spiegazione

Le procedure di inizializzazione del gestore code hanno rilevato che non erano autorizzate APF. La causa più probabile è che uno o più dataset nella concatenazione // STEPLIB non siano autorizzati APF.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code termina in modo anomalo con codice motivo X'00E80163'.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutte le librerie incluse in IBM MQ STEPLIB siano autorizzate APF. Inoltre, verificare di non utilizzare un alias del dataset delle librerie nell'elenco APF, utilizzare invece il nome libreria effettivo.

Per informazioni sull'autorizzazione APF per librerie del programma IBM MQ , vedere [Autorizzazione APF per le IBM MQ librerie di caricamento](#).

CSQY019E

csect - name QUEUE MANAGER STARTUP TERMINATE, PARAMETER MODULE LEVEL, REBUILD *nome - macro*

Spiegazione

Le procedure di inizializzazione del gestore code hanno rilevato che il livello di modulo del parametro (indicato nel precedente messaggio CSQY001I) non è corretto per questa versione del gestore code.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code termina in modo anomalo con codice motivo 00E80051.

Risposta del programmatore di sistema

Ricreare il modulo dei parametri verificando che *macro - name* sia ricompilato con lo stesso livello di codice con cui è in esecuzione il gestore code.

Per ulteriori informazioni sulle macro utilizzate per creare il modulo dei parametri, consultare [Attività 17: Creazione del modulo dei parametri di sistema](#).

CSQY020E

csect - name AVVIO INIZIATORE CANALE TERMINATO, COMANDO DI AVVIO NON VALIDO

Spiegazione

L'iniziatore di canali può essere avviato solo da un comando **START CHINIT** .

Azione di sistema

L'avvio dell'iniziatore di canali è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Avviare l'iniziatore di canali utilizzando il comando **START CHINIT**

CSQY021E

csect - name AVVIO DEL GESTORE CODE TERMINATO, MEMLIMIT INSUFFICIENTE

Spiegazione

Le procedure di inizializzazione del gestore code hanno rilevato che il MEMLIMIT configurato è inferiore a 512MB.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code termina in modo anomalo.

CSQY022I

INIZIALIZZAZIONE GESTORE CODE COMPLETA

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso quando l'inizializzazione del gestore code viene completata normalmente ed è pronta per l'uso.

CSQY023A

IMPOSSIBILE MIGRARE ALCUNI OGGETTI, RICHIESTA RISOLUZIONE MANUALE. RISPONDERE PER CONFERMARE E CONTINUARE L'AVVIO

Spiegazione

Il gestore code ha rilevato che era precedentemente in esecuzione ad una versione precedente ed è stata eseguita la migrazione di inoltro. Tuttavia, non è stato possibile migrare alcuni oggetti a causa dei blocchi mantenuti dalle transazioni in dubbio. Il messaggio CSQI970E viene emesso anche per ogni oggetto che non può essere migrato.

Questo messaggio non viene emesso durante i successivi riavvii del gestore code mentre è in esecuzione nella stessa versione.

Azione di sistema

L'avvio è sospeso e il gestore code attende che l'operatore risponda con un singolo carattere.

Risposta del programmatore di sistema

Rispondere per confermare questo messaggio e consentire l'avvio del gestore code.

Successivamente, è necessaria un'azione aggiuntiva per completare la migrazione in avanti di ciascun oggetto identificato.

Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione del messaggio CSQI970E.

CSQY024I

IBM WebSphere MQ AMS per z/OS non è installato, ma il parametro di sistema SPLCAP è impostato su YES

Gravità

8

Spiegazione

Il parametro di sistema SPLCAP è impostato su YES nello ZPARM del gestore code, tuttavia, IBM MQ Advanced Message Security non è stato installato.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Se IBM MQ Advanced Message Security è richiesto, assicurarsi che sia stato installato correttamente e che STEPLIB del gestore code sia stato aggiornato per includere SDRQAUTH, altrimenti aggiornare lo ZPARM del gestore code per impostare il parametro di sistema SPLCAP su NO.

CSQY025I

IBM WebSphere MQ AMS per z/OS è installato.

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio indica che è installato IBM MQ Advanced Message Security.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQY026E

csect - name AVVIO DEL GESTORE CODE TERMINATO, VUE IN NON - ZNALC LPAR

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di avviare un gestore code. Il gestore code è configurato per utilizzare 'IBM IBM MQ per z/OS Value Unit Edition', tuttavia VUE non è in esecuzione in una LPAR z/OS definita per IBM Z Systems New Application License Charges (zNALC).

Azione di sistema

L'avvio del gestore code termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la LPAR sia abilitata correttamente per zNALCoppure rimuovere la libreria SCUEAUTH dalla concatenazione STEPLIB del gestore code.

CSQY027I

csect - name AMS STARTING

Gravità

0

Spiegazione

Lo spazio di indirizzo AMS (Advanced Message Security) è stato avviato perché il parametro di sistema SPLCAP è impostato su YES nello ZPARM del gestore code.

Azione di sistema

Le connessioni al gestore code sono consentite, ma le chiamate MQI che potrebbero richiedere la funzione AMS sono sospese fino a quando AMS non è disponibile. Ulteriori messaggi vengono emessi quando la funzione AMS viene inizializzata.

CSQY028I

csect - name AMS HAS STARTED

Gravità

0

Spiegazione

L'inizializzazione AMS (Advanced Message Security) è stata completata correttamente.

Azione di sistema

Le applicazioni in attesa della funzione AMS vengono riprese.

CSQY029E

csect - name AVVIO DEL GESTORE CODE TERMINATO, INIZIALIZZAZIONE AMS NON RIUSCITA

Gravità

12

Spiegazione

Si è verificato un errore grave durante l'inizializzazione di AMS (Advanced Message Security).

Azione di sistema

Il gestore code termina in modo anomalo con codice di interruzione 6C6 e motivo 00F00003.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il problema riportato dai precedenti messaggi nella registrazione lavoro per lo spazio di indirizzi AMS (xxxxAMSM). Risolvere il problema e riavviare il gestore code. Se non è possibile risolvere l'errore, contattare il centro di supporto IBM .

CSQY030E

csect - name GESTORE CODE IN FASE DI CHIUSURA, AMS NON DISPONIBILE

Gravità

12

Spiegazione

Lo spazio di indirizzo AMS (Advanced Message Security) è terminato in maniera anomala a causa di un errore irreversibile.

Azione di sistema

Il gestore code termina in modo anomalo con codice di interruzione 6C6 e motivo 00F00003.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il problema riportato dai precedenti messaggi nella registrazione lavoro per lo spazio di indirizzi AMS (xxxxAMSM). Risolvere il problema e riavviare il gestore code. Se non è possibile risolvere l'errore, contattare il centro di supporto IBM .

CSQY031I

csect - name GESTORE CODE IN ATTESA DI INIZIALIZZAZIONE AMS

Gravità

0

Spiegazione

Lo spazio di indirizzo AMS (Advanced Message Security) è stato avviato perché il parametro di sistema SPLCAP è impostato su YES nello ZPARM del gestore code. Questo messaggio viene emesso periodicamente finché non viene completata l'inizializzazione AMS.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Le connessioni al gestore code sono consentite, ma le richieste MQI che potrebbero richiedere la funzione AMS sono sospese fino a quando AMS non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il ritardo nell'inizializzazione di Advanced Message Security esaminando l'output dei messaggi nel log del lavoro per lo spazio di indirizzo AMS (xxxxAMSM).

CSQY032E

csect - name AVVIO DEL GESTORE CODE TERMINATO, IMPOSSIBILE AVVIARE AMS

Gravità

12

Spiegazione

Il gestore code ha tentato di avviare lo spazio di indirizzo AMS (Advanced Message Security) in quanto il parametro di sistema SPLCAP è impostato su YES nello ZPARM del gestore code. Non è stato possibile avviare lo spazio di indirizzo AMS (xxxxAMSM), poiché è attivo un altro lavoro con lo stesso nome o perché si è verificato un errore nel JCL dell'attività avviata.

Azione di sistema

Il gestore code termina in modo anomalo con codice di interruzione 6C6 e motivo 00F00003.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare perché non è stato possibile avviare lo spazio di indirizzo AMS. Risolvere il problema terminando uno spazio di indirizzo esistente, se attivo, oppure correggere il JCL dell'attività avviata, se richiesto, quindi riavviare il gestore code.

CSQY033A

csect - name GESTORE CODE NON DISPONIBILE, ERRORE DI INIZIALIZZAZIONE AMS

Gravità

12

Spiegazione

Si è verificato un errore grave durante l'inizializzazione di AMS (Advanced Message Security).

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è stato interrotto. Il gestore code accetta i comandi, ma le richieste MQI che potrebbero richiedere la funzione AMS non riescono con codice motivo 2063 (MQRC_SECURITY_ERROR).

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il problema riportato dai precedenti messaggi nella registrazione lavoro per lo spazio di indirizzi AMS (xxxxAMSM). Risolvere il problema, quindi arrestare e riavviare il gestore code. Se non è possibile risolvere l'errore, contattare il centro di supporto IBM .

CSQY034I

csect - name GESTORE CODE IN ATTESA DELL' ARRESTO DI AMS

Gravità

0

Spiegazione

Il gestore code è in fase di arresto e ha richiesto la chiusura dello spazio di indirizzo AMS (Advanced Message Security) (xxxxAMSM). Questo messaggio viene emesso periodicamente fino al completamento della chiusura AMS.

Azione di sistema

Il gestore code continua ad attendere la fine dello spazio di indirizzo AMS.

Risposta del programmatore di sistema

Se questo messaggio viene emesso ripetutamente, esaminare la registrazione lavoro per lo spazio di indirizzo AMS per determinare il motivo per cui non è stato terminato. Se il problema non può essere risolto, terminare lo spazio di indirizzo per consentire la continuazione dell'arresto del gestore code.

CSQY035I

csect - name AMS HAS SHUTDOWN

Gravità

0

Spiegazione

Lo spazio di indirizzo AMS (Advanced Message Security) (xxxxAMSM) è terminato.

Azione di sistema

L'arresto del gestore code continua.

CSQY100I

Parametri *csect - name* SYSTEM ...

Spiegazione

Il gestore code viene avviato con i valori dei parametri di sistema mostrati nei seguenti messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio del gestore code continua.

CSQY101I

CSQY102I, CSQY103I, CSQY104I, CSQY105I, CSQY106I, CSQY107I, CSQY108I, CSQY109I,
CSQY130I: *csect - name* parametri

Spiegazione

Questa serie di messaggi mostra i valori dei parametri di sistema utilizzati dal gestore code. (Alcuni valori sono seguiti dalla loro rappresentazione esadecimale interna tra parentesi.) Per informazioni sui parametri di sistema per la macro CSQ6SYSP , consultare [Utilizzo di CSQ6SYSP](#).

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio del gestore code continua.

CSQY110I

Parametri *csect - name* LOG ...

Spiegazione

Il gestore code viene avviato con i valori dei parametri di log mostrati nei seguenti messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio del gestore code continua.

CSQY111I

CSQY112I, CSQY113I: *csect - name* parms

Spiegazione

Questa serie di messaggi mostra i valori dei parametri di log utilizzati dal gestore code. Per informazioni sui parametri di log nella macro CSQ6LOGP , consultare [Utilizzo di CSQ6LOGP](#).

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio del gestore code continua.

CSQY120I

csect - name parametri ARCHIVE ...

Spiegazione

Il gestore code è stato avviato con i valori del parametro di archivio mostrati nei seguenti messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio del gestore code continua.

CSQY121I

CSQY122I, CSQY123I, CSQY124I: *csect - name* parms

Spiegazione

Questa serie di messaggi mostra i valori dei parametri di archivio utilizzati dal gestore code. Per informazioni sui parametri di archivio nella macro CSQ6ARVP , consultare [Utilizzo di CSQ6ARVP](#).

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio del gestore code continua.

CSQY200E

csect - name ARM *request - type* per elemento *arm - element* type *arm - element - type* non riuscito,
rc=rc *reason=reason*

Spiegazione

Una richiesta ARM (IXCARM REQUEST =*tipo - richiesta*) per l'elemento specificato non è riuscita. *rc* è il codice di ritorno e *motivo* è il codice motivo (entrambi in esadecimale) dalla chiamata.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS MVS Programming Sysplex Services Reference* per informazioni sui codici [Return and reason](#) dalla chiamata IXCARM.

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQY201I

csect - name ARM REGISTER per l'elemento *arm - element* type *arm - element - type* riuscito

Spiegazione

L'elemento specificato è stato registrato correttamente con ARM.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQY202E

csect - name registrazione ARM non riuscita

Spiegazione

Un tentativo di registrazione con ARM non è riuscito.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma il riavvio automatico non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio CSQY200E precedente per ulteriori informazioni sull'errore.

CSQY203E

csect - name ARM request - type per elemento *arm - element type arm - element - type* è scaduto, *rc=rc*
reason=reason

Spiegazione

È stata immessa una richiesta ARM (IXCARM REQUEST =*tipo - richiesta*) ma alcuni elementi predecessori specificati nella politica ARM non hanno emesso una richiesta ARM READY entro l'intervallo di tempo specificato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta. Tuttavia, se il programma non può essere eseguito senza l'elemento predecessore, potrebbero essere necessarie alcune azioni definite dall'installazione.

CSQY204I

csect - name ARM DEREGISTER per l'elemento *arm - element type arm - element - type* riuscito

Spiegazione

L'annullamento della registrazione dell'elemento specificato da ARM è stato eseguito correttamente.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQY205I

csect - name elemento ARM *arm - element* non registrato

Spiegazione

Un comando STOP QMGR ha richiesto il riavvio ARM, ma il gestore code non è stato registrato per ARM.

Azione di sistema

Il gestore code viene arrestato normalmente, ma non verrà riavviato automaticamente.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare manualmente il gestore code.

CSQY210E

csect - name call - name chiamata per il nome *name - token* non riuscita, *rc=rc*

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un collegamento di gruppo, una chiamata dei servizi token del nome non è riuscita. *rc* è il codice di ritorno (in esadecimale) dalla chiamata.

Azione di sistema

Se l'errore si verifica nell'adattatore batch (*csect - name* CSQBCON o CSQBDSC), la chiamata dell'applicazione avrà esito negativo con un codice di errore di MQRC_UNEXPECTED_ERROR. Altrimenti (*csect - name* CSQYGRA1), l'elaborazione continua, ma la funzione di connessione gruppo non sarà disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Authorized Assembler Service Reference* per informazioni sui codici di ritorno dalla chiamata dei servizi token del nome. Se non è possibile risolvere il problema, eseguire un dump di sistema autonomo e contattare il centro di supporto IBM .

CSQY211I

csect - name Impossibile aggiungere la voce alla tabella dei nomi di connessione del gruppo (in *table - addr*)

Spiegazione

Durante l'inizializzazione per la funzione di connessione gruppo, non è stato possibile aggiungere una nuova voce alla tabella dei nomi per questo gestore code. La causa più probabile è che vi sia già il numero massimo di 32 gestori code attivi nel gruppo.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma questo gestore code non sarà disponibile per la connessione gruppo.

Risposta del programmatore di sistema

Ridurre il numero di gestori code attivi e riavviare questo gestore code. Se questo non risolve il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQY212E

csect - name Impossibile trovare la tabella di collegamento del gruppo

Spiegazione

Durante l'inizializzazione della funzione di connessione del gruppo, non è stato possibile trovare la tabella di collegamento del gruppo. Le cause più probabili sono che si è verificato un errore durante l'inizializzazione del sottosistema o che il sottosistema non è stato inizializzato con la versione più recente del codice iniziale IBM MQ .

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la funzione di connessione del gruppo non sarà disponibile per CICS.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che le librerie con la versione, la release o il livello di manutenzione più recenti del codice iniziale IBM MQ si trovino nelle librerie utilizzate per l'LPA z/OS e aggiornare il codice iniziale per il gestore code utilizzando il comando IBM MQ REFRESH QMGR TYPE (EARLY). Consultare [Attività 3: aggiornare l'elenco di link z/OS e LPA](#).

CSQY220I

Utilizzo della memoria del gestore code: memoria locale: utilizzata *mm*MB, libera *nn*MB: sopra la barra: utilizzata *aabb*, libera *cc*

Spiegazione

Questo messaggio mostra la quantità di memoria virtuale attualmente utilizzata e disponibile:

- nella regione privata estesa (archiviazione locale).
- sopra la barra (memoria a 64 bit).

La quantità di memoria utilizzata viene visualizzata nell'unità più appropriata (MB / GB) in base al numero di byte e sono approssimazioni. Se la quantità di memoria disponibile supera i 10 GB, 'Viene visualizzato > 10 GB '. In tutti gli altri casi la quantità di memoria disponibile viene visualizzata nell'unità più appropriata. Per la quantità di spazio di archiviazione disponibile, il totale viene arrotondato per difetto a un numero intero nell'unità appropriata (MB /GB). Ad esempio, se viene visualizzato il valore di 3 GB, la quantità di memoria libera è maggiore o uguale a 3 GB e inferiore a 4 GB.

Questo messaggio viene registrato all'avvio del gestore code e quindi ogni ora se l'utilizzo non cambia o quando l'utilizzo della memoria cambia (in aumento o in diminuzione) di oltre il 2%.

Il messaggio viene generato anche se il comando ALTER BUFFPOOL apporta una modifica al valore per LOCATION o BUFFERS.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Tutte le azioni speciali intraprese da IBM MQ o che sono richieste, sono indicate dai messaggi CSQY221I e CSQY222E.

Risposta del programmatore di sistema

Al momento non è richiesta alcuna azione. Tuttavia, una ricorrenza frequente di questo messaggio potrebbe indicare che il sistema sta operando oltre la regione ottimale per la configurazione corrente.

CSQY221I

Il gestore code non ha memoria locale

Spiegazione

Il gestore code sta esaurendo la memoria virtuale nella regione privata estesa.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Viene eseguita l'elaborazione di contrazione della memoria, che tenta di rimuovere la memoria inutilizzata dai pool secondari interni in modo che possa essere riutilizzata in altri pool secondari. Ciò potrebbe essere necessario dopo una necessità temporanea di una grande quantità di memoria; ad esempio, un'unità di lavoro insolitamente grande che viene eseguita.

Risposta del programmatore di sistema

Se vengono emessi solo alcuni di questi messaggi, al momento non è richiesta alcuna azione. Tuttavia, una ricorrenza frequente di questo messaggio può indicare che il sistema sta operando oltre la regione ottimale per la configurazione corrente e deve essere analizzato.

CSQY222E

csect - name Il gestore code è a corto di memoria locale - take action

Spiegazione

Il gestore code è in esecuzione a corto di memoria virtuale nella regione privata estesa. È necessario intraprendere un'azione per alleviare la situazione ed evitare la possibile chiusura anomala del gestore code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. L'elaborazione della contrazione della memoria è stata eseguita, ma la memoria virtuale non assegnata rimanente è inferiore a una quantità di sicurezza predeterminata. Se l'utilizzo della memoria continua ad aumentare, il gestore code potrebbe terminare in maniera anomala in modo imprevedibile.

Risposta del programmatore di sistema

La memoria virtuale è sovra - assegnata per la configurazione corrente. Le seguenti azioni possono ridurre il requisito di memoria virtuale:

- Per i pool di buffer che hanno il parametro LOCATION impostato su BELOW, è possibile ridurre le dimensioni del pool di buffer con il comando ALTER BUFFPOOL. Le statistiche del pool di buffer possono essere utilizzate per determinare i pool di buffer che sono sovra - assegnati.
- Ridurre il numero di connessioni simultanee al gestore code. Il comando DISPLAY CONN può essere utilizzato per determinare le connessioni che utilizzano le risorse del gestore code.

Se il problema persiste dopo aver eseguito le azioni sopra descritte, potrebbe essere un'indicazione di un errore interno in cui la memoria non viene liberata (una 'perdita di memoria'). Se si sospetta, raccogliere almeno due dump di sistema del gestore code, separati da un intervallo di tempo, e contattare il centro di supporto IBM.

CSQY223I

Il gestore code non è più a corto di memoria locale

Spiegazione

Il gestore code non è più a corto di memoria virtuale nella regione privata estesa.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. L'elaborazione della contrazione della memoria è stata eseguita e la memoria virtuale non assegnata rimanente è superiore a una quantità di sicurezza predeterminata.

CSQY224I

csect - name Il gestore code non ha memoria locale al di sopra della barra

Spiegazione

Il gestore code sta esaurendo la memoria virtuale sopra la barra.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. Viene eseguita l'elaborazione di contrazione della memoria, che tenta di rimuovere la memoria inutilizzata dai pool secondari interni in modo che possa essere riutilizzata in altri pool secondari. Ciò potrebbe essere necessario dopo una necessità temporanea di molta memoria; ad esempio, un numero di messaggi superiore al solito su una coda indicizzata o un'unità di lavoro insolitamente grande che viene eseguita.

CSQY225E

csect - name Il gestore code è a corto di memoria locale sopra la barra - take - action

Spiegazione

Il gestore code è in esecuzione a corto di memoria virtuale sopra la barra. È necessario intraprendere un'azione per alleviare la situazione ed evitare la possibile chiusura anomala del gestore code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. L'elaborazione della contrazione della memoria è stata eseguita, ma la memoria virtuale non assegnata rimanente è inferiore a una quantità di sicurezza predeterminata. Se l'utilizzo della memoria continua ad aumentare, il gestore code potrebbe terminare in maniera anomala in modo imprevedibile.

CSQY226I

Il gestore code non è più privo di memoria locale al di sopra della barra

Spiegazione

Il gestore code non è più a corto di memoria virtuale sopra la barra.

Azione di sistema

L'elaborazione continua. L'elaborazione della contrazione della memoria è stata eseguita e la memoria virtuale non assegnata rimanente è superiore a una quantità di sicurezza predeterminata.

CSQY227E

csect - name Impossibile allocare la memoria sopra la barra utilizzando IARV64, RC = rc, reason=reason

Spiegazione

Una richiesta del gestore code di allocare memoria al di sopra del limite non è riuscita. rc è il codice di ritorno e il motivo è il codice motivo (entrambi in esadecimale) dal servizio z/OS IARV64 .

Azione di sistema

Il gestore code tenterà il ripristino dall'errore. Se il ripristino non è possibile, si verificherà una fine anomala dell'applicazione o del gestore code, ad esempio 5C6-00A30042, 5C6-00A31000 o 5C6-00E20045.

CSQY228E

Il pool ACE non può essere esteso, ACELIM è stato raggiunto

Spiegazione

Il pool di memoria interno utilizzato per gestire i blocchi di controllo che rappresentano nuove connessioni al gestore code ha raggiunto il limite definito dal parametro di sistema ACELIM.

Azione di sistema

L'elaborazione del gestore code continua. Le nuove richieste di connessione potrebbero non essere riuscite, il messaggio CSQ3202E o [CSM078E](#) fornisce ulteriori informazioni sui lavori interessati.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il valore ACELIM configurato. Potrebbe essere utile utilizzare una traccia STATISTICS CLASS (2) per stabilire la dimensione normale del pool ACE.

Per ulteriori informazioni, consultare [Memoria dello spazio di indirizzo](#).

CSQY270E

csect - name UNRICONOSCIUTO MESSAGE NUMBER id - messaggio

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo non riuscito di emettere il messaggio *id - messaggio*. Questo messaggio viene emesso solo se non è stato possibile trovare il messaggio richiesto nella directory dei messaggi IBM MQ.

Azione di sistema

L'elaborazione continua come se il messaggio richiesto fosse stato emesso.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il numero del messaggio (*id - messaggio*) e cercare il messaggio nella documentazione del prodotto. Se si sta utilizzando una lingua diversa dall'inglese americano, assicurarsi di aver installato correttamente la funzione lingua e di disporre delle concatenazioni del dataset della libreria di caricamento appropriate nel lavoro. Oltre a questa possibilità, questo potrebbe essere un errore di sistema MQ; consultare [Risoluzione dei problemi e supporto](#).

Nota: I messaggi vengono utilizzati anche per fornire testo per la costruzione di pannelli e report. Se non è possibile trovare tale messaggio, il messaggio CSQY270E apparirà sul pannello o sul report, generalmente in formato troncato.

CSQY271I

PARAMETRI DI INIZIALIZZAZIONE GENERATORE MESSAGGI NON TROVATI. VALORI PREDEFINITI ASSUNTI

Gravità

4

Spiegazione

Il generatore del messaggio non è riuscito ad accedere al parametro di inizializzazione del codice di instradamento definito dalla macro CSQ6SYSP. Vengono assunti i valori predefiniti definiti da tale macro.

Azione di sistema

L'inizializzazione del gestore code continua.

Risposta del programmatore di sistema

Potrebbe essere necessario modificare la macro CSQ6SYSP. Per informazioni sui parametri di sistema per la macro CSQ6SYSP, consultare [Utilizzo di CSQ6SYSP](#).

CSQY290E

csect - name NESSUNA MEMORIA DISPONIBILE

Gravità

4

Spiegazione

Memoria insufficiente per una routine di sistema. *csect - name* mostra la funzione della routine di sistema:

CSQAXDPS, CSQVXDPS

Uscite utente (diverse dal canale)

CSQXARMY

Riavvio automatico dell'iniziatore di canali

CSQXDCTS, CSQXTRPG

Traccia iniziatore di canali

CSQXDMPs

Dump di sistema dell'iniziatore di canale

CSQXLDXS

Uscite canale utente

CSQ2GFRR, CSQ2MFRR

IMS dump di sistema bridge

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la funzione fornita dalla routine di sistema verrà inibita. Ad esempio, se la routine è CSQXLDXS, le uscite canale utente non saranno disponibili e i canali che le utilizzano non verranno avviati.

Risposta del programmatore di sistema

Se il problema si verifica nel gestore code, aumentare la dimensione del relativo spazio di indirizzo o ridurre il numero di code, messaggi e thread utilizzati.

Se il problema si verifica nell'iniziatore di canali, aumentare la dimensione dello spazio di indirizzo o ridurre il numero di dispatcher, attività secondarie dell'adattatore, attività secondarie del server SSL e canali attivi utilizzati.

CSQY291E

csect - name SDUMPX FAILED, RC=0000ssrr, *dump - identifier*

Gravità

4

Spiegazione

La routine del dump di sistema non è stata in grado di emettere un dump; l'identificativo del dump era quello visualizzato nel messaggio. *rr* è il codice di ritorno e *ss* è il codice motivo (entrambi in esadecimale) del servizio z/OS [SDUMPX](#).

Di norma, il codice di ritorno è 08. I codici di errore [più comuni per il codice di ritorno 08](#) sono:

02

Un dump SVC è stato eliminato perché la fase di cattura di un altro dump SVC era in corso.

04

Un dump SVC è stato soppresso da un comando SLIP NODUMP.

0B

Un dump SVC è stato eliminato da DAE.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Selezionare il volume appropriato del manuale *z/OS MVS Authorized Assembler Services Reference* per informazioni sul codice di ritorno e sul codice motivo dalla richiesta [SDUMPX](#).

Per il codice di errore 0B, ovvero nel caso di soppressione DAE, consultare [Generazione di un dump eliminato](#).

Per riassumere, utilizzare l'opzione IPCS 3.5, ovvero Utilities -> DAE per impostare l'opzione T (TAKEDUMP) per il sintomo o i sintomi che si desidera consentire.

CSQY330I

Il gestore code ha una funzionalità limitata

Spiegazione

Le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono l'utilizzo di tutte le funzioni.

Azione di sistema

L'elaborazione di avvio del gestore code continua.

CSQY331E

valore parm non consentito - funzionalità limitata

Spiegazione

Il valore specificato per il parametro di sistema *parm* non è consentito poiché le opzioni di installazione e di personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono l'utilizzo di tutte le funzioni.

Azione di sistema

Il gestore code non viene avviato.

CSQY332I

IMS Bridge non disponibile - funzionalità limitata

Spiegazione

Il bridge IBM MQ-IMS non può funzionare perché le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono l'uso di tutte le funzioni.

Azione di sistema

Il bridge MQ-IMS non si avvia.

CSQY333E

Comando non consentito - funzionalità limitata

Spiegazione

Il comando immesso non è consentito perché le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono l'utilizzo di tutte le funzioni.

 Ad esempio, il gestore code potrebbe essere stato migrato da una versione precedente ed è attualmente in funzione con OPMODE=COMPAT. La funzione richiesta non è disponibile in modalità di compatibilità. Per ulteriori informazioni, consultare [z/OS: OPMODE](#).

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQY334E

csect - name parola chiave(valore) non consentita - funzionalità limitata

Spiegazione

Il valore specificato per la parola chiave non è consentito perché le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono l'uso di tutte le funzioni.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il messaggio CSQ5037I, risolvere il problema e riavviare questo gestore code. Per accedere alle funzioni IBM MQ V8.0 , assicurarsi di aver OPMODE=(NEWFUNC , 800) specificato nella macro **CSQ6SYSP** .

CSQY335E

csect - name Canale channel - name unusable - restricted

Spiegazione

Il canale non può essere utilizzato perché le opzioni di installazione e di personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono l'uso di tutte le funzioni.

Azione di sistema

L'operazione richiesta non riesce.

CSQY336E

csect - name parola chiave non consentita - funzionalità limitata

Spiegazione

La parola chiave non è consentita perché le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono l'utilizzo di tutte le funzioni.

 Ad esempio, il gestore code potrebbe essere stato migrato da una versione precedente ed è attualmente in funzione con OPMODE=COMPAT. La funzione richiesta non è disponibile in modalità di compatibilità; per ulteriori informazioni, consultare [z/OS: OPMODE](#) .

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQY337E

csect - name parola chiave lunghezza del valore non consentita - funzionalità limitata

Spiegazione

La lunghezza del valore specificato per la parola chiave non è consentita in quanto le opzioni di installazione e di personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono di utilizzare tutte le funzioni.

 Ad esempio, il gestore code potrebbe essere stato migrato da una versione precedente ed è attualmente in funzione con OPMODE=COMPAT. La funzione richiesta non è disponibile in modalità di compatibilità; per ulteriori informazioni, consultare [z/OS: OPMODE](#) .

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQY340E

Il gestore code ha una funzionalità limitata, ma in precedenza aveva una funzionalità completa. Gli oggetti non supportati verranno eliminati (perdita di messaggi), gli attributi non validi verranno modificati

Spiegazione

Le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono l'utilizzo di tutte le funzioni. Tuttavia, il gestore code è stato eseguito in precedenza senza alcuna limitazione funzionale e, pertanto, potrebbe disporre di oggetti e impostazioni di attributi non consentiti con la funzionalità limitata.

Per continuare, questi oggetti devono essere eliminati (il che potrebbe significare la perdita di messaggi) e gli attributi devono essere modificati. Il gestore code esegue questa operazione automaticamente.

Azione di sistema

Viene emesso un messaggio CSQY341D e si attende la risposta dell'operatore.

Risposta del programmatore di sistema

L'operatore ha due opzioni:

- Consentire al gestore code di eliminare gli oggetti e modificare gli attributi, rispondendo 'Y'.
- Annullare il gestore code, rispondendo 'N'.

CSQY341D

Rispondere Y per continuare o N per annullare

Spiegazione

Le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per IBM MQ sono state modificate, come indicato nel precedente messaggio CSQY340E .

Azione di sistema

Il gestore code attende la risposta dell'operatore

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQY340E.

CSQY342I

Eliminazione di oggetti e modifica di attributi - funzionalità limitata

Spiegazione

Questo messaggio viene inviato se l'operatore risponde 'Y' al messaggio CSQY341D.

Azione di sistema

Il gestore code elimina gli oggetti e modifica gli attributi non consentiti con la funzione limitata.

CSQY343I

Terminazione del gestore code - funzionalità limitata non accettata

Spiegazione

Questo messaggio viene inviato se l'operatore risponde ' N' al messaggio CSQY341D.

Azione di sistema

Il gestore code non viene avviato.

Sicurezza messaggi avanzata (CSQ0...)**CSQ0101E**

csect - name Errore di protezione del messaggio interno, motivo *motivo*, diagnostica: *value1,value2*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione della protezione del messaggio.

Azione di sistema

Per un'operazione di inserimento, il messaggio viene rifiutato.

Per un'operazione get, il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

È necessario verificare che il messaggio abbia intestazioni WebSphere MQ valide, in caso contrario, contattare il centro di supporto IBM .

CSQ0105E

csect - name Si è verificato un errore interno, motivo *motivo*, diagnostica: *valore*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione della protezione del messaggio.

Azione di sistema

La chiamata MQI (message queue interface) ha esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM .

CSQ0109E

csect - name SDUMP non riuscito, codice di ritorno *rc*, motivo *motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di emettere un SDUMP durante l'elaborazione della fine anomala non è riuscito.

Azione di sistema

La diagnostica SDUMP non viene generata.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il motivo e il codice di ritorno insieme alla documentazione SDUMP per risolvere il problema.

CSQ0110I

csect - name AMSabend *abend*, motivo *motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificata un'interruzione durante l'elaborazione della protezione del messaggio di tipo *abend* per il motivo *motivo*.

Azione di sistema

La chiamata MQI (message queue interface) ha esito negativo e il sistema secondario WebSphere MQ potrebbe terminare.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare le informazioni sulla fine anomala e sul codice motivo per risolvere il problema.

Se il problema non può essere risolto, contattare il centro di supporto IBM .

CSQ0111I

csect - name Offset modulo *offset*, livello *livello*

Gravità

0

Spiegazione

Il *modulo* e il *livello* vengono riportati per scopi diagnostici in seguito a una fine anomala durante l'elaborazione della protezione del messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0112I

csect - name PS SDWAE1, SDWAE1, SDWAE1, SDWAE1

Gravità

0

Spiegazione

I campi PSW (Program Status Word) rilevanti vengono riportati dopo una fine anomala durante l'elaborazione della protezione del messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0113I

csect - name CAB value1, value2, value3, value4

Gravità

0

Spiegazione

I campi interni pertinenti vengono riportati in seguito a una fine anomala durante l'elaborazione della protezione del messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0114I

nome - csect R0-R3 gpr0, gpr1, gpr2, gpr3

Gravità

0

Spiegazione

I registri di scopo generale da 0 a 3 vengono riportati in seguito a una fine anomala durante l'elaborazione della protezione dei messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0115I

csect - name R4-R7 gpr4, gpr5, gpr6, gpr7

Gravità

0

Spiegazione

I registri di uso generale da 4 a 7 vengono riportati in seguito a un'interruzione durante l'elaborazione della protezione dei messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0116I

csect - name R8-R11 gpr8, gpr9, gpr10, gpr11

Gravità

0

Spiegazione

I registri di uso generale da 8 a 11 vengono riportati in seguito a un'interruzione durante l'elaborazione della protezione dei messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0117I

csect - name R12-R15 gpr12, gpr13, gpr14, gpr15

Gravità

0

Spiegazione

I registri di uso generale da 12 a 15 vengono riportati in seguito a una fine anomala durante l'elaborazione della protezione dei messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0118I

csect - name A0-A3 ar0, ar1, ar2, ar3

Gravità

0

Spiegazione

I registri di accesso da 0 a 3 vengono riportati dopo una fine anomala durante l'elaborazione della protezione del messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0119I

csect - name A4-A7 ar4, ar5, ar6, ar7

Gravità

0

Spiegazione

I registri di accesso da 4 a 7 vengono notificati in seguito a un'interruzione durante l'elaborazione della protezione del messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0120I

csect - name A8-A11 ar8, ar9, ar10, ar11

Gravità

0

Spiegazione

I registri di accesso da 8 a 11 vengono notificati in seguito a un'interruzione durante l'elaborazione della protezione del messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0121I

csect - name A12-A15 ar12, ar13, ar14, ar15

Gravità

0

Spiegazione

I registri di accesso da 12 a 15 vengono riportati in seguito a un'interruzione durante l'elaborazione della protezione del messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0137I

csect - name SDUMP non utilizzato, eliminato da DAE

Gravità

0

Spiegazione

SDUMP è stato soppresso a causa di Dump Analysis and Elimination (DAE).

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0151E

csect - name Impossibile assegnare la memoria

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di assegnare memoria durante l'elaborazione della protezione del messaggio non è riuscito.

Azione di sistema

La chiamata MQI (message queue interface) ha esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la quantità di memoria disponibile.

CSQ0174E

csect - name Impossibile caricare il modulo *modulo*, codice di ritorno *abncode*, motivo *rsncode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di caricare un modulo nella memoria non è riuscito.

Azione di sistema

L'avvio del sistema secondario WebSphere MQ non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare la fine anomala e il codice motivo insieme alla documentazione per la macro **LOAD** per risolvere il problema.

CSQ0175E

csect - name Impossibile eliminare il modulo *modulo*, codice di ritorno *rc*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di eliminare un modulo caricato non è riuscito.

Azione di sistema

Il modulo rimane caricato.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il codice di ritorno insieme alla documentazione per la macro **DELETE** per risolvere il problema.

CSQ0201E

csect - name Tabella messaggi non disponibile

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di caricamento del file di messaggi del componente di protezione messaggi non è riuscito.

Azione di sistema

L'avvio del sistema secondario WebSphere MQ non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il sottosistema WebSphere MQ sia stato installato correttamente. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM.

CSQ0204I

csect - *name* AMS utilizza *use* - *size* MB di memoria locale, *free* - *size* MB free

Gravità

0

Spiegazione

La quantità di memoria attualmente utilizzata per i servizi di protezione dei messaggi è attualmente *dimensione* - *utilizzo* MB e un'altra *dimensione* - *libera* rimane libera.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0209E

nome - *csect* Messaggio per *qname* inviato alla coda di errori, MQRC=*mqr*c (*testo mqr*c)

Gravità

4

Spiegazione

Durante l'elaborazione get, non è stato possibile elaborare un messaggio protetto sulla coda *qname* per il motivo *mqr*cd è stato inviato alla coda di errori, **SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE** (*mqr*c - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

Il messaggio viene inserito nella coda di errori e viene restituito un errore all'applicazione richiedente.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errori e il codice di errore per stabilire perché non è stato possibile elaborare il messaggio.

È necessario controllare le normative mittente e destinatario. Ad esempio, quando si imposta la politica:

- Specificare lo stato o la provincia utilizzando ST =
- I seguenti caratteri speciali richiedono caratteri di escape:

```
, (comma)
+ (plus)
" (double quote)
\ (backslash)
< (less than)
> (greater than)
; (semicolon)
```

- Se DN (Distinguished Name) contiene spazi, è necessario racchiudere il DN tra virgolette doppie.

CSQ0210E

csect - *name* Impossibile reindirizzare il messaggio alla coda di errori, MQRC=*mqr*c (*mqr*c-text)

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo durante l'elaborazione della protezione del messaggio di inserire un messaggio nella coda di errore, **SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE**, non è riuscito per il motivo *mqr*c (*mqr*c - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

La richiesta get ha esito negativo e il messaggio rimane nella coda di destinazione.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di destinazione e il codice di errore per determinare il motivo per cui non è stato possibile elaborare o posizionare il messaggio sulla coda di errore.

CSQ0213E

csect - *name* chiusura coda interna non riuscita MQCC=*mqqc* MQRC=*mqr*c (*mqr*c-*text*)

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di apertura per un'inizializzazione di protezione della coda protetta non è riuscita e un tentativo di chiusura interna della coda non è riuscito.

Azione di sistema

La richiesta di apertura ha esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il completamento e i codici motivo per determinare la causa dell'errore.

CSQ0214E

csect - *name* Inizializzazione della protezione dei messaggi non riuscita, codice di ritorno *rc*, motivo *motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di apertura per un'inizializzazione della protezione della coda protetta non è riuscita.

Azione di sistema

La richiesta di apertura ha esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il completamento e i codici motivo per determinare la causa dell'errore. Per ulteriori informazioni, consultare [Messaggi e codici](#) nella documentazione *z/OS Cryptographic Services System SSL Programming*.

CSQ0215E

csect - *name* Protezione del messaggio non riuscita, codice di ritorno *rc*, motivo *motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di proteggere un messaggio non è riuscito durante l'elaborazione di inserimento.

Azione di sistema

Il messaggio non viene inserito nella coda.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il completamento e i codici motivo per determinare la causa dell'errore. Per ulteriori informazioni, consultare [Messaggi e codici](#) nella documentazione *z/OS Cryptographic Services System SSL Programming*.

CSQ0216E

csect - name annullamento protezione messaggio non riuscito, codice di ritorno *rc*, motivo *motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di elaborare un messaggio protetto durante l'elaborazione get non è riuscito.

Azione di sistema

Il messaggio viene spostato nella coda di errori, **SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE**, se possibile.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il completamento e i codici motivo per determinare la causa dell'errore. Per ulteriori informazioni, consultare [Messaggi e codici](#) nella documentazione *z/OS Cryptographic Services System SSL Programming*.

CSQ0217E

csect - name Impossibile elaborare l'oggetto '*objname*'

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di inizializzazione, protezione o elaborazione di un messaggio protetto non è riuscito per l'oggetto denominato da *objname*.

Azione di sistema

La richiesta di apertura, acquisizione o inserimento ha esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i messaggi della console precedenti o successivi per ulteriori informazioni.

CSQ0218E

csect - name Politica di riservatezza per *qname* non valida. Nessun destinatario

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di apertura o put1, è stata stipulata una politica di riservatezza per l'oggetto *qname*, ma la politica non è riuscita a identificare alcun destinatario.

Azione di sistema

La richiesta di apertura o put1 ha esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare o eliminare la politica di protezione per l'oggetto *qname*.

CSQ0219E

csect - name Errore di verifica del messaggio per *qname*

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di put o get un tentativo di elaborare un messaggio non è riuscito a causa di valori di intestazione o offset non previsti.

Azione di sistema

L'operazione put o get ha esito negativo.

Per l'elaborazione get il messaggio viene spostato nella coda di errori,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore per determinare la causa del problema.

CSQ0220E

csect - name livello di crittografia non disponibile

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione del richiamo, un messaggio protetto non ha specificato un livello di codifica.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errore per determinare la sua origine e perché non è protetto correttamente.

CSQ0221E

csect - name Message encryption strength *encstr* non valida

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione get, un messaggio protetto non aveva un livello di codifica riconosciuto.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errore per determinarne l'origine e il motivo per cui non dispone di un livello di codifica valido.

Alcuni algoritmi di crittografia sono supportati su alcune piattaforme, ma non su altre.

CSQ0222E

csect - name Message encryption strength *encstr* non congruente con la politica

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di get, un messaggio protetto non ha utilizzato un algoritmo di crittografia che corrisponde al livello di crittografia previsto.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errore per determinarne l'origine e il motivo per cui l'algoritmo di cifratura non corrisponde al livello di cifratura previsto.

Alcuni algoritmi di crittografia sono supportati su alcune piattaforme, ma non su altre.

CSQ0223E

csect - name La dimensione del messaggio *m - size* non è congruente con la dimensione dell'intestazione *h - size* o la dimensione originale *o - size*

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione del richiamo, è stato rilevato che un messaggio protetto ha un'intestazione o una dimensione globale del messaggio che non corrispondeva al messaggio non protetto originale.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errore per stabilire perché le sue lunghezze non sono congruenti con il messaggio originale non protetto.

CSQ0224E

csect - name La lunghezza del buffer di messaggi *m - size* è troppo piccola

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione del richiamo, un messaggio protetto era di lunghezza insufficiente per contenere un'intestazione di protezione standard e non è stato possibile elaborarlo.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errore per determinare il motivo per cui è di lunghezza insufficiente.

CSQ0225E

csect - name Intestazione del messaggio non accettabile, l'identificativo della struttura è '*strucid*'

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione get, un messaggio protetto non aveva l'eye - catcher dell'intestazione di protezione prevista, ma aveva invece *strucid*.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errori per stabilire il motivo per cui ha un'intestazione di protezione non valida.

CSQ0226E

csect - name Versione intestazione non supportata

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione del richiamo, un messaggio protetto non aveva la versione di intestazione di protezione prevista.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errori per stabilire il motivo per cui ha un'intestazione di protezione non valida.

CSQ0227E

csect - name algoritmo di firma del messaggio *sig-alg* non valido

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione del richiamo, un messaggio protetto non ha un algoritmo di firma riconosciuto.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errori per determinarne l'origine e il perché non dispone di un algoritmo di firma valido. Alcuni algoritmi di firma sono supportati su alcune piattaforme, ma non su altre.

CSQ0228E

csect - name algoritmo di firma del messaggio *sig-alg* non congruente con la politica

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di get, un messaggio protetto non ha utilizzato un algoritmo di firma che corrisponde al livello di firma previsto.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errori per determinare la sua origine e il motivo per il quale l'algoritmo di firma non corrisponde al livello di firma previsto. Alcuni algoritmi di firma sono supportati su alcune piattaforme, ma non su altre.

CSQ0229E

csect - name Impossibile verificare il DN (distinguished name) del mittente

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione get, il DN (distinguished name) del mittente del messaggio non era presente per la verifica.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio nella coda di errori per determinare il motivo per cui non dispone di un DN (distinguished name) per il mittente del messaggio.

CSQ0230E

csect - name Identificativo della struttura *strucid* non valido per il formato *format*

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione della protezione del messaggio, un'intestazione del messaggio non aveva il valore previsto per il formato del messaggio indicato.

Azione di sistema

La chiamata MQI non riesce. Per una richiesta get il messaggio viene spostato nella coda di errori,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i formati e le intestazioni dei messaggi in errore per determinare la causa del problema.

CSQ0231E

csect - name Versione non riconosciuta per la struttura *strucid*, format name *format*

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione della protezione del messaggio, la versione dell'intestazione del messaggio non aveva il valore previsto per il formato e l'intestazione del messaggio indicati.

Azione di sistema

La chiamata MQI non riesce. Per una richiesta get il messaggio viene spostato nella coda di errori,
SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i formati e le intestazioni dei messaggi in errore per determinare la causa del problema.

CSQ0232E

csect - name Lunghezza buffer insufficiente per formato nome

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione della protezione del messaggio, la lunghezza del messaggio non era sufficiente per tenere conto della lunghezza di un'intestazione indicata dal formato del messaggio.

Azione di sistema

La chiamata MQI non riesce. Per una richiesta get il messaggio viene spostato nella coda di errori, **SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE**.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i formati e le intestazioni dei messaggi in errore per determinare la causa del problema.

CSQ0233E

csect - name Il messaggio *msg - size* della dimensione non corrisponde alla dimensione originale *orig - size*

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione del richiamo, la lunghezza di un messaggio protetto non si risolve nella lunghezza originale del messaggio prima della protezione.

Azione di sistema

La richiesta get non riesce e il messaggio viene spostato nella coda di errore, **SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE**.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio sulla coda di errore per determinare perché ha una lunghezza diversa da quella prevista.

CSQ0240E

csect - name Nessuna memoria per l'elaborazione della coda di errori per *qname*

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di acquisizione, non è stato possibile inserire un messaggio che non ha consentito l'elaborazione della protezione nella coda di errore, **SYSTEM.PROTECTION.ERROR.QUEUE**, a causa di memoria insufficiente.

Azione di sistema

La richiesta get ha esito negativo e il messaggio rimane sulla coda *qname*.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa della memoria insufficiente e ripetere l'operazione di richiamo.

CSQ0400I

CSQ0UTIL IBM WebSphere MQ AMS per z/OS *vrm*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security, CSQ0UTIL, viene avviato per il programma di utilità versione *v*, release *re* modlevel *m*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0401I

Programma di utilità della politica di protezione del gestore code

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security, CSQ0UTIL, è stato avviato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0402I

Nome comando: *comando*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security sta elaborando il comando della politica .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0403I

Argomenti: *args*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security sta elaborando argomenti *args* per il comando della politica corrente.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0404E

Memoria insufficiente per eseguire il comando

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non ha potuto assegnare memoria per elaborare il comando di input.

Azione di sistema

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security termina senza eseguire il comando di input corrente.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui non vi è memoria sufficiente per il programma di utilità della politica, quindi eseguire di nuovo il programma di utilità una volta risolto il problema.

CSQ0405E

Si è verificato un errore durante l'esecuzione del comando *cmd - number* sulla riga *numero riga*

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità IBM WebSphere MQ Advanced Message Security policy ha rilevato un errore durante l'elaborazione del comando *cmd - number* alla linea *numero - riga* dell'input.

Azione di sistema

L'elaborazione del programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non riesce per il comando identificato da *cmd - number* alla riga *numero - riga*.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il comando in errore e i messaggi correlati per determinare la causa dell'errore.

CSQ0406E

Comando non valido trovato sulla riga *numero - riga*. I comandi validi sono SETMQSPL e DSPMQ

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità IBM WebSphere MQ Advanced Message Security policy non ha riconosciuto il comando di input alla riga *numero - riga* dell'input.

Azione di sistema

Il programma di utilità IBM WebSphere MQ Advanced Message Security policy non elabora il comando alla riga *numero - riga*.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare il comando di input in **SETMQSPL** o **DSPMQSPL**.

CSQ0407E

La stringa tra virgolette sulla riga *numero - riga* non ha un apice finale

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità IBM WebSphere MQ Advanced Message Security policy non è stato in grado di allineare le virgolette corrispondenti durante l'elaborazione del comando di input alla riga *numero - riga*.

Azione di sistema

Il programma di utilità IBM WebSphere MQ Advanced Message Security policy non elabora il comando alla riga *numero - riga*.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare il comando alla riga *numero - riga* per utilizzare virgolette congruenti e corrispondenti negli argomenti.

CSQ0408I

I comandi della politica *cmd - count* sono stati completati correttamente

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha elaborato correttamente i comandi *cmd - count*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0409I

Raggiunta la fine dell'immissione, *num - line* righe lette

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha raggiunto la fine dell'input dopo *num - line* righe.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0410E

Errore durante l'apertura del dataset SYSIN

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscito ad aprire l'input standard (SYSIN DD) per leggere i comandi di input.

Azione di sistema

Non viene elaborato alcun comando.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui SYSIN DD non è disponibile e risolvere il problema, quindi eseguire di nuovo il programma di utilità della politica.

CSQ0411E

Errore interno imprevisto

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non ha riconosciuto il comando di input.

Azione di sistema

Il comando di input non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare l'input del comando e verificare che l'input esprima un comando valido con parametri validi.

CSQ0412I

Nome politica: *nome - politica*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security visualizza le informazioni sulla politica identificata da *policy - name*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0413I

Algoritmo di codifica: *enc - alg*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security visualizza l'algoritmo di codifica *enc - alg* per una determinata politica.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0414I

DN destinatario: *dns - destinatario*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security visualizza i nomi distinti dei destinatari, *recipient - dns*, per una determinata politica.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0415I

Algoritmo di firma: *sig-alg*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security visualizza l'algoritmo di firma, *sign - alg*, per una determinata politica.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0416I

DN firmatari: *signer - dns*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security visualizza i nomi distinti del firmatario, *signer - dns*, per una determinata politica.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0417I

Qualità della protezione: *qop*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security visualizza la qualità della protezione, *qop*, per una determinata politica.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0418I

Tolleranza: *flag - tolleranza*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security visualizza l'indicatore di tolleranza, *toleration - flag*, per una determinata politica.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0447E

Impossibile aprire EXPORT DD, esportazione in STDOUT

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscito ad aprire EXPORT DD per elaborare una richiesta -export.

Azione di sistema

L'esportazione della politica viene inviata a STDOUT.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui EXPORT DD non è disponibile e risolvere il problema, quindi eseguire di nuovo il programma di utilità della politica.

CSQ0448E

Comando non riuscito

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscito a elaborare correttamente un comando di immissione.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore del comando esaminando i relativi messaggi e correggere il comando di input non riuscito.

CSQ0449I

Comando eseguito correttamente

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha elaborato correttamente un comando di input.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0450E

Errore di sintassi. Sintassi: setmqspl-m (qm) -p (policy) -s (sigalg) -a (signer DN) -e (encalg) -r (receiver DN)

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscito a interpretare un comando a causa di una sintassi del comando non corretta.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la sintassi del comando non riuscito e riprovare.

CSQ0451E

Nome gestore code non valido *qmgr - name*

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un valore di nome gestore code non valido, *qmgr - name*, durante l'elaborazione di un comando di input.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il valore del nome gestore code nel comando di input e riprovare.

CSQ0452E

Nome politica non valido: *nome - politica*

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un nome politica non valido durante l'elaborazione di un comando di immissione.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il valore del nome della politica nel comando di input e riprovare.

CSQ0453E

Algoritmo di codifica non valido

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un algoritmo di crittografia non valido durante l'elaborazione di un comando di immissione.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il valore dell'algoritmo di codifica nel comando di immissione e riprovare.

CSQ0454E

Algoritmo di firma non valido

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un algoritmo di firma non valido durante l'elaborazione di un comando di input.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il valore dell'algoritmo di firma nel comando di input e riprovare.

CSQ0455E

La codifica richiede l'utilizzo di un algoritmo di firma

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un comando non valido che ha identificato un algoritmo di codifica, ma non ha anche identificato un algoritmo di firma valido.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Fornire un algoritmo di codifica valido e un algoritmo di firma valido durante la definizione delle politiche di protezione della privacy.

CSQ0456E

La codifica richiede che venga specificato un DN destinatario (-r)

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un comando non valido che ha identificato un algoritmo di codifica, ma non ha identificato anche almeno un DN destinatario tramite il parametro -r.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Fornire sia un algoritmo di codifica che almeno un DN destinatario quando si definiscono le politiche di protezione della privacy.

CSQ0457E

È stato specificato un DN destinatario non valido: *dn - ricevitore*

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un DN (distinguished name) del destinatario non valido, *receiver - dn*, durante l'elaborazione di un comando di input.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il nome distinto del ricevitore nel comando di input e riprovare.

CSQ0458E

Il DN destinatario è stato specificato mentre non è abilitata la codifica

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un comando non valido che ha identificato almeno un DN destinatario, tuttavia, non ha identificato un algoritmo di codifica durante l'elaborazione del parametro *-e*.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Fornire sia un algoritmo di codifica che almeno un DN destinatario quando si definiscono le politiche di protezione della privacy.

CSQ0459E

DN firmatario specificato non valido: *signer - dn*

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un DN (distinguished name) del firmatario non valido, *signer - dn*, durante l'elaborazione di un comando di input.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il valore del nome distinto del firmatario nel comando di input e riprovare.

CSQ0460E

Il DN del firmatario è specificato mentre non è abilitata la firma

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un comando non valido che ha identificato almeno un DN firmatario utilizzando il parametro -a, tuttavia, non ha identificato anche un algoritmo di firma utilizzando il parametro -s.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Fornire sia un algoritmo di codifica che almeno un DN destinatario quando si definiscono le politiche di protezione della privacy.

CSQ0461E

Coda **SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE** non disponibile, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è stato in grado di aprire la coda della politica, **SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE**, a causa di un errore identificato da *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

L'elaborazione termina.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui la coda della politica non è disponibile utilizzando *mqcc* e *mqrc*, quindi risolvere il problema.

CSQ0462E

Impossibile recuperare la politica di protezione, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscito a recuperare una politica dalla coda della politica, **SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE**, a causa di un errore identificato da *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui non è possibile richiamare la politica dalla coda della politica, quindi risolvere il problema.

CSQ0463E

Aggiornamento della politica non riuscito a causa di un aggiornamento simultaneo, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato che una politica è stata modificata da un altro processo mentre tentava di aggiornare o creare la stessa politica, a causa di un errore identificato da *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la politica sia corretta, quindi aggiornare nuovamente la politica, se necessario.

CSQ0464E

Definizione della politica non trovata, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è stato in grado di trovare una politica sulla coda della politica, **SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE**, quando era prevista una politica, a causa di un errore identificato da *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui non è possibile richiamare la politica dalla coda della politica, quindi risolvere il problema.

CSQ0465E

Si è verificato un errore non previsto, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità IBM WebSphere MQ Advanced Message Security policy ha rilevato un errore MQI non previsto durante l'elaborazione di un comando di immissione, identificato da *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo dell'errore MQI, quindi risolvere il problema.

CSQ0466E

Valore non valido specificato per l'indicatore di tolleranza, specificare uno tra (0, 1)

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha rilevato un valore non valido per il parametro di tolleranza.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il valore 0 (false) o 1 (true) per il parametro di tolleranza quando si crea o si modifica una politica.

CSQ0467E

Impossibile connettersi al gestore code, MQCC=*mqcc* MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscito a collegarsi al gestore code di input per elaborare ulteriori comandi di input, a causa di un errore identificato da *mqcc* e *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

L'elaborazione termina.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il perché il gestore code non è disponibile, quindi risolvere il problema.

CSQ0468I

Nessuna politica trovata

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non ha trovato alcuna politica corrispondente ai parametri specificati.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0470E

Errore di sintassi. Utilizzo: dspmqspl -m (qm) -p (policy) -export

Gravità

8

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscito a interpretare un comando a causa di una sintassi non corretta.

Azione di sistema

Il comando corrente non viene elaborato e il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security tenta di elaborare il comando di input successivo, se presente.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere la sintassi del comando non riuscito e riprovare.

CSQ0499I

CSQ0UTIL Codice di ritorno completato dal programma di utilità *=retcode*

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità della politica IBM WebSphere MQ Advanced Message Security, CSQ0UTIL, è stato completato con codice di ritorno *retcode*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il programma di utilità non è stato completato correttamente, fare riferimento ad altri messaggi nell'output per determinare la causa di eventuali errori.

CSQ0501I

csect - name Registrazione SMF abilitata per il tipo record *tipo record*

Gravità

0

Spiegazione

IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha abilitato la generazione di record SMF per tipo di record *tipo - record*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0502I

Registrazione SMF *csect - name* disabilitata

Gravità

0

Spiegazione

IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha disabilitato la creazione di record SMF.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0503I

csect - name scrittura record SMF non riuscita, codice di ritorno *codice di ritorno*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di generare un record di controllo SMF utilizzando SMFEWTM non è riuscito durante l'elaborazione della protezione del messaggio con codice di ritorno *retcode*.

Azione di sistema

Il record SMF non viene generato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il *retcode* e la documentazione per la macro SMFEWTM per determinare la causa dell'errore.

CSQ0600I

csect - name IBM WebSphere MQ AMS for z/OS, *versione*, *livello di servizio*

Gravità

0

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security è in esecuzione alla versione *versione* e al *livello di servizio* del servizio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0601I

csect - name La variabile di ambiente *varname* ha un valore non valido, viene utilizzato il valore predefinito '*value*'

Gravità

8

Spiegazione

Una variabile di ambiente di IBM WebSphere MQ Advanced Message Security, *nomevar*, è stata impostata su un valore non valido, determinando l'utilizzo di un valore predefinito, *valore*, per la variabile.

Azione di sistema

L'elaborazione continua con il valore predefinito per la variabile di ambiente denominata.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare l'assegnazione della variabile di ambiente in un valore valido se il valore predefinito non è accettabile.

CSQ0602I

csect - name Inizializzazione AMS completa

Gravità

0

Spiegazione

L'inizializzazione dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security è stata completata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0603I

csect - name Chiusura AMS richiesta

Gravità

0

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha ricevuto una richiesta di arresto.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0604I

csect - name Opzione LOG elaborata: *opzione - log*

Gravità

0

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha elaborato un comando LOG per l'opzione di log *opzione - log*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua con la nuova opzione di log.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0605E

csect - name Opzione LOG non corretta specificata

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di elaborare un comando LOG non è riuscito a causa di un'opzione di log non valida.

Azione di sistema

Il comando LOG non ha effetto.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere l'opzione LOG e ripetere il comando LOG.

CSQ0606E

csect - name Comando non riconosciuto: specificare **DISPLAY**, **REFRESH**, **LOG**, **SMFTYPE**, **SMFAUDIT** o **STOP**

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di elaborare un comando non è riuscito perché il comando non è stato riconosciuto.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Selezionare un comando valido e riprovare.

I comandi validi includono **DISPLAY, REFRESH, LOG, SMFTYPE, SMFAUDIT** e **STOP**.

CSQ0607E

csect - name Memoria disponibile insufficiente

Gravità

8

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscita ad allocare memoria.

Azione di sistema

La funzione eseguita dall'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha esito negativo.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui la memoria non è sufficiente e correggere o aumentare, in base alle esigenze.

CSQ0608E

csect - name Impossibile caricare configurazione politica, MQRC=*mqr*c (*mqr*c-text)

Gravità

8

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscita a caricare la configurazione della politica per il motivo *mqr*c (*mqr*c - text fornisce MQRC in formato testuale).

Azione di sistema

Impossibile avviare l'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il codice motivo, *mqr*c, per determinare perché non è stato possibile caricare la configurazione della politica dalla coda della politica, **SYSTEM.PROTECTION.POLICY.QUEUE**.

Se la coda non può essere avviata, è possibile definire la coda nella concatenazione CSQINP2 . Le definizioni vengono fornite in SCSQPROC come CSQ4INSM.

CSQ0609I

csect - name WebSphere MQ AMS for z/OS starting, versione *version*, livello *service - level*

Gravità

0

Spiegazione

IBM WebSphere MQ L'attività Advanced Message Security è stata avviata per la versione del prodotto *versione* e il livello di servizio *livello - servizio*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0610E

csect - name Impossibile avviare l'attività secondaria della politica, errore *errcode*, motivo *motivo* .

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security per avviare l'attività secondaria di configurazione della politica non è riuscito con errore *errcode* e *errno2 motivo*.

Azione di sistema

Impossibile avviare l'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare i codici di errore e di errore per determinare il motivo per cui non è stato possibile avviare l'attività secondaria di configurazione della politica, quindi eseguire un'azione correttiva.

CSQ0611E

csect - name Impossibile rendere lo spazio di indirizzo AMS non sostituibile, errore *errcode*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di rendere se stessa non sostituibile non è riuscito con codice di errore *errcode*.

Azione di sistema

Impossibile avviare l'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security.

Risposta del programmatore di sistema

L'errore identificato da *codice errore* è probabilmente il codice di ritorno dalla macro SYSEVENT. Utilizzare la documentazione macro per determinare la causa dell'errore SYSEVENT.

CSQ0612E

csect - name Funzione di sistema '*function*' non riuscita

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di utilizzare una chiamata di runtime, *funzione*, non è riuscito.

Azione di sistema

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non può continuare ad elaborare il servizio che stava fornendo al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio è associato ad altri messaggi generati al momento dell'errore. Esaminare questi messaggi per ulteriori informazioni, inclusi i codici di errore che potrebbero identificare la causa dell'errore.

CSQ0613E

csect - name Errore di inizializzazione AMS *errno*, motivo *errno2*

Gravità

8

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è stata inizializzata a causa di un errore di chiamata di runtime.

Azione di sistema

Impossibile avviare l'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio è associato ad altri messaggi generati al momento dell'errore. Esaminare questi messaggi per ulteriori informazioni e utilizzare i codici di errore per determinare la causa dell'errore.

CSQ0614E

csect - name Errore di terminazione AMS *errno*, motivo *motivo*

Gravità

8

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscita durante la chiusura a causa di un errore di chiamata di runtime.

Azione di sistema

La chiusura dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security continua.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio è associato ad altri messaggi generati al momento dell'errore. Esaminare questi messaggi per ulteriori informazioni e utilizzare i codici di errore per determinare la causa dell'errore.

CSQ0615E

csect - name AMS post/wait request failed, reason *reason*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di emettere una richiesta di invio o di attesa non è riuscito per il motivo *motivo*.

Azione di sistema

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non può continuare ad elaborare il servizio che stava fornendo al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

L'errore identificato da *motivo* è probabilmente il codice di ritorno dalla macro POST o WAIT. Utilizzare la documentazione macro per determinare la causa dell'errore.

CSQ0616E

Inizializzazione dell'ambiente di runtime AMS *csect - name* non riuscita

Gravità

8

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è stata inizializzata.

Azione di sistema

Impossibile avviare l'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i messaggi associati per ulteriori informazioni sull'errore, quindi eseguire l'azione correttiva.

CSQ0617E

csect - name AMS già attivo

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di avviare l'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscito perché era già in esecuzione.

Azione di sistema

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non può essere avviata mentre è già in esecuzione.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0618E

csect - name inizializzazione AMS non riuscita, programma non autorizzato APF

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di avviare l'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscito perché il modulo CSQ0DSRV non ha l'autorizzazione APF.

Azione di sistema

Impossibile avviare l'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security.

Risposta del programmatore di sistema

Accertarsi che il modulo attività AMS sia autorizzato APF e riprovare.

CSQ0624E

csect - name opzione di verifica SMF non valida, verrà utilizzato il valore predefinito 'failure'

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di elaborare la variabile di ambiente _AMS_SMF_AUDIT o un comando SMFAUDIT non è riuscito perché la variabile o il valore del comando non è stato riconosciuto.

Azione di sistema

L'assegnazione della variabile o il comando vengono ignorati e viene utilizzato il valore predefinito 'failure'.

Risposta del programmatore di sistema

Fornire una variabile o un valore di comando valido. I valori validi includono 'success', 'failure' e 'all'.

CSQ0625E

csect - name tipo di record SMF non valido

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo di elaborare la variabile di ambiente _AMS_SMF_TYPE o un comando SMFTYPE non è riuscito perché il valore della variabile o del comando non era valido.

Azione di sistema

L'assegnazione della variabile o il comando vengono ignorati.

Risposta del programmatore di sistema

Fornire una variabile o un valore di comando valido. I valori validi includono valori numerici compresi tra 0 e 255 inclusi. Il valore SMFTYPE rappresenta il tipo di record SMF per la creazione di record SMF. Il valore 0 indica che non è necessaria alcuna creazione di record SMF. Il valore consigliato è 180.

CSQ0626I

csect - name Il tipo di verifica SMF *Š audit - type*

Gravità

0

Spiegazione

Il tipo di controllo SMF IBM WebSphere MQ Advanced Message Security è stato impostato su *audit - type*.

Azione di sistema

Il nuovo tipo di controllo SMF ha effetto immediato. Se *audit - type* è 'failure ', vengono controllati tutti gli inserimenti / richiami non riusciti in una coda protetta. Se *audit - type* è 'success ', vengono controllati tutti gli inserimenti / richiami riusciti in una coda protetta. Se *audit - type* è 'all ', vengono controllati sia gli inserimenti / richiami riusciti che quelli non riusciti in una coda protetta.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0629E

csect - name Impossibile creare l'ambiente di protezione per l'utente '*userid*', motivo *errno*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security per creare un ambiente di sicurezza a livello di thread utilizzando **pthread_security_np()** per l'utente *userid* non è riuscito per i motivi indicati da *errno* e *errno2*.

Azione di sistema

L'ambiente di sicurezza a livello di thread non è stato creato e la funzione AMS in elaborazione non può essere completata. La chiamata MQI non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i valori *errno* e *errno2* insieme alla documentazione **pthread_security_np()** per determinare la causa dell'errore.

CSQ0630E

csect - name Impossibile eliminare l'ambiente di protezione, motivo *errno*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di eliminare un ambiente di sicurezza a livello di thread utilizzando **pthread_security_np()** non è riuscito per il motivo indicato da *errno*.

Azione di sistema

L'ambiente di sicurezza a livello di sottoprocesso non viene eliminato. L'elaborazione AMS continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il valore *errno* insieme alla documentazione **pthread_security_np()** per determinare la causa dell'errore.

CSQ0631E

csect - name AMS non avviato, il prodotto non è abilitato

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di registrarsi utilizzando la macro IFAEDREG non è riuscito.

Azione di sistema

Impossibile avviare l'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il membro PARMLIB IFAPRDxx sia stato creato con le informazioni sul prodotto AMS fornite, quindi riprovare.

CSQ0632E

csect - name l'annullamento della registrazione AMS non è riuscito, motivo *motivo*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di annullare la registrazione utilizzando la macro IFAEDDRG non è riuscito.

Azione di sistema

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non può annullare la registrazione.
L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il motivo restituito dalla macro IFAEDDRG insieme alla documentazione macro per determinare la causa dell'errore.

CSQ0633I

csect - name valori della variabile di ambiente AMS:

Gravità

0

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security identifica le relative variabili di ambiente e i relativi valori immediatamente dopo questo messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0634I

*csect - name*variabile=valore

Gravità

0

Spiegazione

Durante l'avvio, l'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security emette questo messaggio per riportare una variabile di ambiente *variabilee* il relativo *valore*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0635I

Aggiornamento di *csect - name* POLICY completo

Gravità

0

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha aggiornato la configurazione della politica in risposta a un comando **REFRESH** .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0636I

csect - name aggiornamento POLICY non riuscito

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security per aggiornare la propria configurazione della politica non è riuscito.

Azione di sistema

La configurazione della normativa non viene aggiornata.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i messaggi di errore associati nella console per determinare la causa dell'errore.

CSQ0637I

csect - name Aggiornamento di KEYRING completato

Gravità

0

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha aggiornato la propria configurazione keyring in seguito a un comando **REFRESH** .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0638E

csect - name aggiornamento KEYRING non riuscito, codice di ritorno *errno*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di aggiornare la configurazione del keyring non è riuscito per il motivo indicato da *errno*.

Azione di sistema

La configurazione del keyring non viene aggiornata.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il messaggio di errore associato nella console per determinare la causa dell'errore. Utilizzare *errno*, che potrebbe rappresentare un *gsk_status* SSL di sistema per diagnosticare ulteriormente il problema.

CSQ0639E

Opzione *csect - name* non corretta **REFRESH**, specificare KEYRING, POLICY o ALL

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di elaborare un comando **REFRESH** non è riuscito perché l'opzione di aggiornamento non è stata riconosciuta.

Azione di sistema

Il comando **REFRESH** non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che l'opzione **REFRESH** sia KEYRING, POLICY o ALL, a seconda di quale opzione deve essere aggiornata.

CSQ0640E

csect - name AMS non avviato correttamente

Gravità

8

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security è stata avviata in modo non corretto.

Azione di sistema

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non viene avviata.

Risposta del programmatore di sistema

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security può essere avviata solo internamente da WebSphere MQ.

CSQ0641I

comando *csect - name* **REFRESH** completato correttamente

Gravità

0

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha elaborato correttamente un comando **REFRESH**.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0642I

*csect - name***REFRESH** comando non riuscito

Gravità

8

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non è riuscita a elaborare correttamente un comando **REFRESH**.

Azione di sistema

Il comando **REFRESH** richiesto non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i messaggi di errore associati nella console per determinare la causa del problema.

CSQ0648E

csect - name Impossibile aprire il keyring AMS, motivo *gsk - status*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di aprire il keyring non è riuscito per il motivo indicato da *gsk - status*.

Azione di sistema

Il keyring AMS non è aperto e l'attività AMS non può iniziare.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la documentazione SSL di sistema relativa alla chiamata *gsk_open_keyring()* insieme al codice *gsk - status* per determinare la causa dell'errore.

CSQ0649E

Inizializzazione CRL *csect - name* non riuscita

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo da parte dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security di connettersi a un server LDAP, basato sulla configurazione fornita in CRLFILE DD, non è riuscito.

Azione di sistema

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non può eseguire il controllo CRL (Certificate Revocation List). Il funzionamento della convalida dei certificati è stabilito dalla variabile di ambiente SSL di sistema *GSK_CRL_SECURITY_LEVEL*. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione SSL di sistema.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la configurazione fornita tramite il CRLFILE DD nel JCL dell'attività avviata AMS e verificare che i dettagli della configurazione siano corretti.

CSQ0651E

csect - name Impossibile aprire CRL LDAP, *nome - ldap*

Gravità

8

Spiegazione

Un tentativo dell'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security per aprire una directory LDAP, *ldap - name*, non è riuscito.

Azione di sistema

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security non può eseguire il controllo CRL (Certificate Revocation List) rispetto alla directory LDAP indicata. Il funzionamento della convalida dei certificati è stabilito dalla variabile di ambiente SSL di sistema GSK_CRL_SECURITY_LEVEL. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione SSL di sistema.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la configurazione fornita in CRLFILE DD nel JCL del task avviato AMS e verificare che i dettagli di configurazione siano corretti. Verificare che la directory in errore sia disponibile.

CSQ0652I

Controllo CRL *csect - name* abilitato

Gravità

0

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha abilitato correttamente il controllo CRL (Certificate Revocation List).

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0653I

Controllo CRL *csect - name* disabilitato

Gravità

0

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha disabilitato correttamente il controllo CRL (Certificate Revocation List).

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0660E

csect - name Mancata corrispondenza della versione interna

Gravità

8

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security ha ricevuto una richiesta per i servizi di protezione dati con un valore di versione richiesta non riconosciuto.

Azione di sistema

Il servizio di protezione dei dati non può essere fornito.

Risposta del programmatore di sistema

Questo errore implica che un'attività diversa da IBM WebSphere MQ Advanced Message Security Interceptor sta tentando di sfruttare i servizi di protezione dati AMS. I servizi di protezione dei dati AMS sono disponibili solo utilizzando AMS Interceptor.

CSQ0699I

Arresto di *csect - name* AMS completo

Gravità

0

Spiegazione

L'attività IBM WebSphere MQ Advanced Message Security è stata chiusa.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0996I

csect - name char-diag1, char-diag2, char-diag3, char-diag4, hex-diag1, hex-diag2

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene generato quando AMS è in esecuzione in modalità DEBUG, come indicato dal centro di supporto IBM e fornisce valori diagnostici esadecimali e di caratteri per facilitare la risoluzione dei problemi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0997I

csect - name char-diag1, char-diag2, char-diag3, hex-diag1, hex-diag2, hex-diag3

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene generato quando AMS è in esecuzione in modalità DEBUG, come indicato dal centro di supporto IBM e fornisce valori diagnostici esadecimali e di caratteri per facilitare la risoluzione dei problemi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0998I

csect - name char-diag1, char-diag2, hex-diag1, hex-diag2, hex-diag3, hex-diag4

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene generato quando AMS è in esecuzione in modalità DEBUG, come indicato dal centro di supporto IBM e fornisce valori diagnostici esadecimali e di caratteri per facilitare la risoluzione dei problemi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ0999I

csect - name char-diag1, hex-diag1, hex-diag2, hex-diag3, hex-diag4, hex-diag5

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene generato quando AMS è in esecuzione in modalità DEBUG, come indicato dal centro di supporto IBM e fornisce valori diagnostici esadecimali e di caratteri per facilitare la risoluzione dei problemi.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

Messaggi funzioni di servizio (CSQ1...)

Il valore visualizzato per la severità nei messaggi della funzione di servizio che seguono è il valore restituito come codice condizione del passo del lavoro dal passo del lavoro durante il quale viene emesso il messaggio. Se vengono emessi ulteriori messaggi con valori di severità più elevati durante la stessa fase del lavoro, il valore più alto si riflette come codice di condizione della fase del lavoro.

Codici di ritorno dei servizi di log

I codici di ritorno impostati dai servizi di log sono:

0

Completamento riuscito

4

Condizione di eccezione (ad esempio, fine del file), non un errore.

8

Completamento non riuscito a causa di errori di parametro.

12

Completamento non riuscito. Si è verificato un errore durante l'elaborazione di una richiesta valida.

CSQ1000I

csect - name IBM WebSphere MQ per z/OS Vn

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come prima parte dell'intestazione del report emesso dal programma di utilità di stampa della registrazione.

CSQ1100I

csect - name LOG PRINT UTILITY - date ora

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso come seconda parte dell'intestazione al report emesso dal programma di utilità di stampa della registrazione.

CSQ1101I

csect - name UTILITY PROCESSING COMPLETED, RETURN CODE=rc

Gravità

0

Spiegazione

Il programma di utilità di stampa della registrazione è stato completato con il codice di ritorno *rc* indicato. 0 indica il completamento con esito positivo.

CSQ1102I

CRITERI DI RICERCA

Gravità

0

Spiegazione

Seguono i criteri di ricerca specificati per la stampa del log.

CSQ1105I

LOG PRINT UTILITY SUMMARY - *data ora*

Gravità

0

Spiegazione

Viene emesso come un'intestazione per la serie di dati di riepilogo scritta dal programma di utilità di stampa log.

CSQ1106I

FINE DEL RIEPILOGO

Gravità

0

Spiegazione

Indica la fine del dataset di riepilogo scritto dal programma di utilità di stampa della registrazione.

CSQ1110E

LIMITE DI 50 ISTRUZIONI SUPERATO

Gravità

8

Spiegazione

Il limite di 50 istruzioni di immissione consentito da CSQ1LOGP è stato superato.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il lavoro utilizzando non più di 50 istruzioni.

CSQ1111E

LIMITE DI 80 TOKEN SUPERATO

Gravità

8

Spiegazione

Il limite di 80 parole chiave e le specifiche di valore corrispondenti consentite da CSQ1LOGP è stato superato. Una parola chiave con il relativo valore è considerata come due token.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il lavoro utilizzando non più di 80 token.

CSQ1112E

TOKEN xxx... SUPERA I 48 CARATTERI

Gravità

8

Spiegazione

Un'istruzione di immissione contiene la stringa di caratteri che inizia con xxx. Questa stringa non è valida perché supera i 48 caratteri di lunghezza.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il lavoro con un token valido.

CSQ1113E

SINTASSI NON VALIDA PER PAROLA CHIAVE *kwd*

Gravità

8

Spiegazione

Un'istruzione di input contiene la parola chiave *kwd*. Il valore specificato per questa parola chiave non è valido perché non è nel formato *kwd(valore)*.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare di nuovo il lavoro con il formato corretto della parola chiave.

CSQ1127E

PAROLA chiave *kwd* SCONOSCIUTO

Gravità

8

Spiegazione

CSQ1LOGP non riconosce la parola chiave *kwd*.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutte le parole chiave siano valide e inoltrare nuovamente il lavoro.

CSQ1128E

FINE DELL' INTERVALLO DI LOG SPECIFICATO SENZA INIZIO

Gravità

8

Spiegazione

Non è possibile specificare la fine di un intervallo di ricerca (RBAEND o LRSNEND) senza specificare un inizio dell'intervallo di ricerca (RBASTART o LRSNSTART).

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il lavoro fornendo un valore RBASTART o LRSNSTART che corrisponda al valore RBAEND o LRSNEND fornito per specificare un intervallo di ricerca valido.

CSQ1129E

LIMIT di 10 *kwd* PAROLE CHIAVE SUPERATE

Gravità

8

Spiegazione

La parola chiave *kwd* appare troppe volte nelle istruzioni di controllo. Il limite è 10.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare di nuovo il lavoro fornendo non più di 10 di queste parole chiave.

CSQ1130E

INVALID VALUE FOR KEYWORD *kwd* NUMBER *n*

Gravità

8

Spiegazione

Il valore per la *nesima* ricorrenza della parola chiave *kwd* non è valido perché contiene caratteri non validi, non fa parte di un elenco di valori consentiti o è troppo lungo.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il lavoro fornendo una specifica di valore corretta.

CSQ1131E

VALORE NON VALIDO PER LA PAROLA CHIAVE *kwd*

Gravità

8

Spiegazione

Il valore per la parola chiave *kwd* non è valido perché contiene caratteri non validi, non fa parte di un elenco di valori consentiti o è troppo lungo.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il lavoro fornendo una specifica di valore corretta.

CSQ1132E

NO VALUE FOR KEYWORD *kwd* NUMBER *n*

Gravità

8

Spiegazione

La *nesima* ricorrenza della parola chiave *kwd* non è seguita da un valore.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il lavoro fornendo una specifica di valore corretta.

CSQ1133E

NO VALUE FOR KEYWORD *kwd*

Gravità

8

Spiegazione

La parola chiave *kwd* non è seguita da un valore.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il lavoro fornendo una specifica di valore corretta.

CSQ1134E

LA PAROLA CHIAVE EXTRACT RICHIEDE ALMENO UN DDNAME DI OUTPUT

Gravità

4

Spiegazione

L'estrazione della parola chiave richiede almeno un DDNAME di output per i record di log da estrarre.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, tuttavia, non vengono estratti record di log.

Risposta del programmatore di sistema

Rimuovere EXTRACT (YES) o in alternativa aggiungere un DDNAME dal seguente elenco: **CSQBACK**, **CSQCMT**, **CSQBOTH**, **CSQINFLT**, **CSQOBS**. Inoltrare nuovamente il lavoro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Programma di utilità di stampa log \(CSQ1LOGP\)](#).

CSQ1135E

KEYWORD *kwd* SPECIFICATO PIÙ DI UNA VOLTA

Gravità

8

Spiegazione

La parola chiave *kwd* può essere specificata solo una volta.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il lavoro fornendo solo una di queste parole chiave.

CSQ1137I

FIRST PAGE SET CONTROL RECORD AFTER RESTART = *R - rba*

Gravità

0

Spiegazione

r - rba è il log RBA di un record che serve come indicazione implicita che un riavvio si è verificato appena prima di questo punto.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1138E

kwd1 AND *kwd2* NON È POSSIBILE SPECIFICARE ENTRAMBI

Spiegazione

kwd1 e *kwd2* non possono essere visualizzati nelle istruzioni di controllo.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere le istruzioni di controllo e rieseguire il lavoro.

CSQ1139E

ISTRUZIONE DD SYSSUMRY MANCANTE

Gravità

8

Spiegazione

È stata richiesta l'opzione SUMMARY, ma non è stata inclusa l'istruzione SYSSUMRY DD nel JCL.

Azione di sistema

L'elaborazione termina.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare di nuovo il lavoro con un'istruzione SYSSUMRY DD inclusa nel JCL.

CSQ1145E

CURRENT RESTART TIME STAMP OUT OF SEQUENCE - TIME=*data ora* LOG RBA=*t - rba*

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio indica che il record di log corrente ha una data / ora inferiore alla data / ora più elevata elaborata fino ad ora. Questo potrebbe essere un problema potenziale.

Questo messaggio è seguito dai messaggi CSQ1147I e CSQ1148I che forniscono l'ultima data/ora visualizzata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log corrente per determinare se più gestori code stanno scrivendo nello stesso log. (I dati potrebbero essere sovrascritti.) Ciò potrebbe causare incongruenze di dati.

CSQ1146E

CURRENT END CHECKPOINT TIME STAMP OUT OF SEQUENCE - TIME=*data ora* LOG RBA=*t - rba*

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio indica che il record di log corrente ha una data / ora inferiore alla data / ora precedente elaborata. Questo potrebbe essere un problema potenziale.

Questo messaggio è seguito dai messaggi CSQ1147I e CSQ1148I che forniscono l'ultima data/ora visualizzata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il log corrente per determinare se più gestori code stanno scrivendo nello stesso log. (I dati potrebbero essere sovrascritti.) Ciò potrebbe causare incongruenze di dati.

CSQ1147I

LATEST TIME STAMP SEEN FINO AD ORA - TIME=*data ora* LOG RBA=*t - rba*

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio segue il messaggio CSQ1145I o CSQ1146I e fornisce l'ultima data/ora visualizzata.

CSQ1148I

PIÙ GESTORI CODE POTREBBERO SCRIVERE NELLO STESSO LOG

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio segue il messaggio CSQ1145I o CSQ1146I per indicare una possibile causa del problema di data e ora.

CSQ1150I

RIEPILOGO DEGLI EVENTI COMPLETATI

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio indica il riepilogo delle unità di ripristino (URs) e dei checkpoint completati.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1151I

UR CONNID=*cc* THREAD - XREF=*bb* USERID=*aa* TIME=*data ora* START =*s - rba* END=*e-rba* DISP=*xx*
INFO=*ii*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio descrive un'unità di ripristino terminata.

cc

ID connessione (ad esempio, BATCH)

bb

ID riferimento incrociato sottoprocesso (ad esempio, JOB xxx)

AA

ID utente che sta eseguendo l'UR

Data/Ora

Ora di inizio dell'UR

s - rba

RBA di log del primo record di log associato all'UR (ossia, l'URID)

rba elettronica

RBA di log dell'ultimo record di log associato all'UR Se l'UR non è completo, *e-rba* viene visualizzato come '****'

xx

Disposizione dell'UR, i valori includono:

- in fase di elaborazione
- IN USCITA
- IN COMMENTO
- INDOUBT
- COMMIT ESEGUITO
- Backout

II

Stato dei dati, uno dei seguenti:

- COMPLETO, che indica che tutte le serie di pagine modificate da questo UR sono state identificate
- PARZIALE, che indica che l'elenco delle serie di pagine modificate da questo UR è incompleto (questo viene visualizzato se tutti i record associati a un UR non sono disponibili e non viene trovato alcun punto di controllo prima del completamento dell'UR)

Se le informazioni di identificazione UR non sono disponibili, verranno visualizzate come '***'.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1153I

CHECKPOINT START =*s - rba* END=*e-rba* TIME=*data/ora*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio descrive un punto di controllo completo sul log che inizia all'RBA *s - rba* e termina all'RBA *e-rba*. Se le informazioni sono disponibili, CSQ1LOGP restituisce anche la data e l'ora in cui il checkpoint è stato completato.

Quando questo messaggio segue il messaggio CSQ1157I, identifica il punto di controllo che verrà utilizzato al riavvio. Se non è disponibile alcun punto di controllo, viene invece stampato il messaggio CSQ1158I.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1154I

RESTART AT *r - rba* TIME=*data/ora*

Gravità

0

Spiegazione

Si è verificato un riavvio normale nel log RBA *r - rba*. CSQ1LOGP restituisce anche la data e l'ora del riavvio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1155I

CONDITIONAL RESTART AT *r - rba* TIME=*data/ora*

Gravità

0

Spiegazione

Si è verificato un riavvio condizionale nel log RBA *r - rba*. CSQ1LOGP restituisce anche la data e l'ora del riavvio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1156I

TUTTI GLI URS COMPLETI

Gravità

0

Spiegazione

Nessun URs in sospeso per il riavvio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1157I

RIEPILOGO RIAVVIO

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio indica il riepilogo della descrizione del lavoro da eseguire al riavvio. Le seguenti informazioni di riavvio si basano sull'ambito del log sottoposto a scansione. Se si sospetta un errore in MQ, consultare [Determinazione dei problemi su z/OS](#) per informazioni sull'identificazione e la notifica del problema.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1158I

NESSUN CHECKPOINT DISPONIBILE - RIEPILOGO RIAVVIO INCOMPLETO

Gravità

0

Spiegazione

Nessun punto di controllo disponibile nell'ambito del log sottoposto a scansione. Le informazioni che seguono questo messaggio includono:

- URI che non sono stati completati
- Serie di pagine modificate da questi URI
- Serie di pagine con scritture in sospeso

Le informazioni non possono essere considerate complete.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1161E

URE NON VALIDA TROVATA IN *x - rba*

Gravità

4

Spiegazione

Durante l'elaborazione dell'opzione SUMMARY, nel file di log è stato rilevato un record di checkpoint URE non valido.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il record di checkpoint identificato nel messaggio viene utilizzato per riavviare il gestore code, il riavvio non avrà esito positivo poiché non sarà in grado di elaborare l'unità di ripristino presentata dall'URE non valido.

Ricercare altri messaggi che indicano la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQ1162E

RURE NON VALIDA TROVATA IN *x - rba*

Gravità

4

Spiegazione

Durante l'elaborazione dell'opzione SUMMARY, nel log è stato rilevato un record di checkpoint RURE non valido.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il record di checkpoint identificato nel messaggio viene utilizzato per riavviare il gestore code, il riavvio non avrà esito positivo perché non sarà in grado di elaborare l'unità di ripristino presentata dalla RURE non valida.

Ricercare altri messaggi che indicano la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQ1163E

NESSUN CHECKPOINT DISPONIBILE A CAUSA DI UN ERRORE DI LOG - RIEPILOGO RIAVVIO INCOMPLETO

Gravità

4

Spiegazione

È stato rilevato un errore di log. CSQ1LOGP ha contrassegnato come non validi tutti i punti di controllo rilevati prima dell'errore di log. Non c'erano checkpoint completi dopo l'errore di log nell'intervallo di log specificato. Le informazioni che seguono questo messaggio includono:

- URI che non sono stati completati
- Serie di pagine modificata da questi URI
- Serie di pagine con scritture in sospenso

Queste informazioni non possono essere considerate complete.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1165E

UR RICHIEDE IL LOG IN ERRORE

Gravità

0

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un UR, erano richieste informazioni dal log, ma il log era in errore, come indicato dai messaggi precedenti.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1166I

INFORMAZIONI INCOMPLETE PER UR - LOG TRONCATE ALLE xx

Gravità

0

Spiegazione

Le informazioni complete per l'UR non sono disponibili nell'ambito del log analizzato.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1209E

LA FINE DELL' INTERVALLO DI LOG È INFERIORE ALL' INIZIO

Gravità

8

Spiegazione

Il valore di fine intervallo di registrazione (specificato da RBAEND o LRSNEND) è minore o uguale al valore di inizio intervallo (specificato da RBASTART o LRSNSTART).

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il lavoro fornendo un valore RBASTART o LRSNSTART e un valore RBAEND o LRSNEND corrispondente per specificare un intervallo di ricerca valido.

CSQ1210E

LOG READ ERROR RETCODE=*rc* REASON CODE=*motivo*

Gravità

8

Spiegazione

È stato rilevato un errore durante il tentativo di lettura del log.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

CSQ1211E

RBA LOG ERRATO RESTITUITO

Gravità

8

Spiegazione

Uno dei tre problemi elencati in questo argomento esiste:

- Il dataset del log di ripristino è danneggiato
- È stato identificato un dataset che non è un dataset del log di ripristino
- Si è verificato un problema con il programma di utilità di stampa della registrazione

Azione di sistema

L'elaborazione termina e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Un errore comune è quello di specificare il primo dataset su un nastro di archivio (il dataset Bxxxxxxx) come dataset di log; si tratta in realtà di un dataset di bootstrap (BSDS).

Determinare se il problema è l'errore eseguendo il dump del dataset e determinando se si tratta di un dataset di log.

CSQ1212I

PRIMO LOG RBA RILEVATO = *s* - *rba*

Gravità

0

Spiegazione

Identifica l'RBA del primo record di log letto.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1213I

ULTIMO LOG RBA RILEVATO = *e-rba*

Gravità

0

Spiegazione

Identifica l'RBA dell'ultimo record di log letto.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1214I

nn LOG RECORD LETTI

Gravità

0

Spiegazione

Identifica il numero (in decimali) di record di log logico letti durante l'elaborazione di CSQ1LOGP .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1215I

NESSUN RECORD DI LOG LETTO

Gravità

0

Spiegazione

CSQ1LOGP non legge alcun record di log.

Le spiegazioni possibili sono:

- Un errore ha impedito la continuazione di CSQ1LOGP , pertanto non è stato ancora elaborato alcun record di log (in questo caso, un messaggio di errore deve precedere questo messaggio)
- Sono stati specificati i dataset di log attivi o i dataset di log di archivio al di fuori della sequenza RBA
- È stato specificato un valore RBASTART o LRSNSTART maggiore di qualsiasi RBA o LRSN nei dataset attivi e di archivio disponibili
- È stato specificato un intervallo di log utilizzando LRSN, ma il gestore code non fa parte di un gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1216E

LOG READ ERROR, RETCODE=*rc*, REASON CODE=*motivo*, RBA=*x - rba*

Gravità

4

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il tentativo di lettura del log, che indica che il log ha un errore in uno degli intervalli di controllo (CI) o che non è possibile individuare un data set contenente l'RBA richiesto. La specifica di RBA nel messaggio indica dove è stato rilevato l'errore e fornisce l'RBA richiesto. Essa punterà a:

- L'inizio dell'IC se si verifica un problema con la definizione dell'intervallo di controllo del log (LCID) o con una delle informazioni di controllo generali all'interno di un IC

- Il record di log nell'IC se si verifica un problema con un'intestazione del record di log (LRH)

Se questo è il primo record di log letto durante questa esecuzione di Log Extractor, e se si verifica un problema con l'LCID, la specifica RBA sarà costituita da tutti zeri.

Prima di restituire qualsiasi record, il programma di utilità controlla le informazioni di controllo (LCID) alla fine di un IC e analizza l'LRH per garantire che tutti i record siano correttamente concatenati all'interno dell'IC. Se viene rilevato un errore durante l'esecuzione di questo processo, CSQ1LOGP emetterà questo messaggio, prima di eseguire il dump dell'intero CI. Non formatterà singoli record all'interno dell'IC, ma, se possibile, continuerà l'elaborazione leggendo l'IC successivo.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1217E

RBA RANGE WARNING, RETCODE=*rc*, REASON CODE=*motivo*, PRIORI RBA=*p - rba*, CURRENT RBA=*c - rba*

Gravità

4

Spiegazione

È stato rilevato un divario nell'intervallo RBA di log. PRIOR RBA *p - rba* indica l'ultimo RBA di log valido prima del divario. CURRENT RBA *c - rba* indica il record di log che segue il divario e verrà formattato dopo questo messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1218I

nn MESSAGGI DI ERRORE DI LOG

Gravità

0

Spiegazione

CSQ1LOGP distingue tre classi di errori:

- Problemi di codice esistenti in MQ o nel codice di sistema utilizzato per CSQ1LOGP. In tali casi, si verifica una terminazione anomala con un codice di completamento utente di U0153 .
- Il richiamo non corretto di CSQ1LOGP è stato causato, forse, dall'utilizzo di una parola chiave non corretta o dall'assenza di un'istruzione DD. In queste circostanze, CSQ1LOGP emette messaggi di errore appropriati e il programma viene terminato.
- Un errore in un particolare IC log sotto il controllo di CSQ1LOGP. Tale controllo viene eseguito prima che venga elaborato uno qualsiasi dei record all'interno dell'IC. Questa è un'indicazione di danneggiamento logico e i messaggi di errore vengono emessi dal programma di utilità. Il record CI o log in errore viene stampato e CSQ1LOGP continua con il record CI o log successivo.

Il conteggio *nn* fornito riepiloga il numero (in decimali) di errori CSQ1LOGP rilevati durante l'accesso al log.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1219I

LOG RECORD CONTIENE *n* BYTE RBA - QSG (*in - qsg*)

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso da CSQ1LOGP per indicare il formato dei record di log in fase di elaborazione e se il gestore code era un membro di un QSG (queue - sharing group). Il messaggio viene emesso prima che vengano stampati i record di registrazione e ogni volta che cambia il formato dei record di registrazione.

Il valore *n* identifica il formato RBA di log dei record di log in fase di elaborazione e può essere 6 o 8.

Il valore di *in - qsg* identifica se i record di log sono stati scritti da un gestore code membro di un QSG e possono essere uno dei seguenti valori:

Si

I record di log sono stati scritti da un gestore code che era un membro di un QSG

NO

I record di log sono stati scritti da un gestore code che non era un membro di un QSG

Azione di sistema

L'elaborazione continua

CSQ1220E

ARCHIVE LOG TRONCATO ALLE xxxx - RECORD DI LOG NON VALIDI LETTI

Gravità

4

Spiegazione

Al riavvio del gestore code, un log di archivio è stato troncato. Non è stato possibile modificare fisicamente questo dataset del log di archivio per riflettere questo troncamento e, pertanto, i record di log non validi esistono ancora. CSQ1LOGP ha già riportato queste informazioni nel report di riepilogo e non può ritirarle. Inoltre, non può ignorare le informazioni di log non valide già lette per riepilogare adeguatamente ciò che si è verificato. Pertanto, tutte le informazioni fino a questo punto nel log verranno riepilogate e verrà avviato un nuovo report di riepilogo. Di conseguenza, lo stesso UR potrebbe essere riportato due volte con diverse disposizioni e diverse serie di pagine modificate.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Per evitare questa condizione, utilizzare l'istruzione BSDS DD invece dell'istruzione ARCHIVE DD.

CSQ1221E

ERRORE VSAM, RETCODE=*rc*, REASON CODE=*reason*, VSAM RETURN CODE=*aaaa*, ERROR CODE=*bbbb*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore VSAM durante il tentativo di lettura del log.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1222E

LOG ALLOCATION ERROR, RETCODE=*cr*, REASON CODE=*motivo*, DYNALLOC INFO CODE=*aaaa*, ERROR CODE=*bbbb*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'allocazione dinamica di un dataset di log.

Azione di sistema

L'elaborazione termina.

CSQ1223E

JFCB READ ERROR, RETCODE=*rc*, REASON CODE=*motivo*, RDJFCB RETURN CODE=*aaaa*

Gravità

8

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il tentativo di leggere il blocco di controllo del file di lavoro.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1224I

INFORMAZIONI INCOMPLETE PER RECORD DI LOG, RBA= CORRENTE*c - rba*, CURRENT URID=*c - urid*

Gravità

0

Spiegazione

Sono state trovate informazioni incomplete per il record di log nell'ambito dei log sottoposti a scansione. È stata rilevata una condizione di fine log prima che fosse possibile trovare tutti i segmenti di un record esteso. CURRENT RBA *c - rba* indica il log RBA del record in questione. CURRENT URID *c - urid* indica l'UR a cui è correlato il record di log esteso. Se non esiste alcun URID associato al record di log (ad esempio, un record del punto di controllo), verranno visualizzati degli zeri.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se sono richieste informazioni complete per il record di log identificato, estendere l'intervallo RBA da elaborare fino a quando non sono disponibili i dati di log richiesti.

CSQ1271I

START OF LOG RANGE SET TO LRSN=*s - lrsn*

Gravità

0

Spiegazione

Il valore LRSN specificato per l'inizio dell'intervallo di log è inferiore al valore LRSN più basso possibile, che è *s - lrsn*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, utilizzando un valore LRSNSTART di *s - lrsn*.

CSQ1272I

FIRST LOG LRSN RILEVATO = *s - lrsn*

Gravità

0

Spiegazione

Identifica l'LRSN del primo record di log letto.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1273I

LRSN LOG LAST RILEVATO = *e-lrsn*

Gravità

0

Spiegazione

Identifica l'LRSN dell'ultima lettura del record di log.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1275I

L'INTERVALLO LRSN PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLO CON UN GRUPPO DI CONDIVISIONE CODE

Gravità

0

Spiegazione

È stato specificato un intervallo di log utilizzando LRSN, ma CSQ1LOGP non ha letto record di log. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il gestore code non fa parte di un gruppo di condivisione code, nel cui caso non è possibile utilizzare specifiche LRSN.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il gestore code non si trova in un gruppo di condivisione code, rieseguire il lavoro utilizzando le specifiche RBA per l'intervallo di log.

CSQ1276E

LOG READ ERROR, RETCODE=*rc*, REASON CODE=*motivo*, LRSN=*x - lrsn*

Gravità

4

Spiegazione

Si è verificato un errore durante il tentativo di lettura del log, indicando che il log ha un errore in uno degli intervalli di controllo (CI) o che non è possibile individuare un dataset contenente l'LRSN richiesto. La specifica LRSN nel messaggio indica dove è stato rilevato l'errore e fornisce l'LRSN richiesto. Essa punterà a:

- L'inizio dell'IC se si verifica un problema con la definizione dell'intervallo di controllo del log (LCID) o con una delle informazioni di controllo generali all'interno di un IC
- Il record di log nell'IC se si verifica un problema con un'intestazione del record di log (LRH)

Se questo è il primo record di log letto durante questa esecuzione dell'estrattore log e se si verifica un problema con l'LCID, la specifica LRSN sarà costituita da tutti zeri.

Prima di restituire qualsiasi record, il programma di utilità controlla le informazioni di controllo (LCID) alla fine di un IC e analizza l'LRH per garantire che tutti i record siano correttamente concatenati all'interno dell'IC. Se viene rilevato un errore durante l'esecuzione di questo processo, CSQ1LOGP emetterà questo messaggio, prima di eseguire il dump dell'intero CI. Non formatterà singoli record all'interno dell'IC, ma, se possibile, continuerà l'elaborazione leggendo l'IC successivo.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ1277E

AVVERTENZA INTERVALLO LRSN, RETCODE=*rc*, REASON CODE=*motivo*, PRIOR LRSN=*p-lrsn*,
CURRENT LRSN=*c-lrsn*

Gravità

4

Spiegazione

È stato rilevato un divario nell'intervallo LRSN del log. La specifica PRIOR LRSN indica l'ultimo LRSN di log valido prima del divario. La specifica CURRENT LRSN indica il record di log che segue il divario e verrà formattato dopo questo messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

IBM MQ- Messaggi bridgeIMS (CSQ2...)

CSQ2001I

csect - *name* OTMA RIFIUTATO MESSAGE - APPLICATION ERROR, SENSE CODE=*code*,
XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname* TPIPE=*tpipename*

Spiegazione

A causa di un errore dell'applicazione, il bridge MQ-IMS ha ricevuto un NAK (negative acknowledgment) da OTMA durante l'invio di un messaggio. Le informazioni fornite nel messaggio sono:

nome

Il gruppo XCF a cui appartiene il partner.

mname

Il nome membro del partner.

TpipeName

Il nome del Tpipe utilizzato dal partner.

codice

Il codice di rilevamento IMS restituito dal partner (i primi quattro caratteri sono il codice di rilevamento).

Azione di sistema

Il messaggio viene inserito nella coda di messaggi non recapitabili e l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Per informazioni sul codice di rilevamento da IMS, consultare *IMS/ESA Communications and Connections Guide* Versione 10, numero documento SC18-9703, numero programma 5635-A01.

CSQ2002E

csect - *name* OTMA CLIENT BID RIFIUTATO, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*, SENSE
CODE=*code*

Spiegazione

Un comando di offerta del client OTMA dal bridge MQ-IMS è stato rifiutato. *code* è il sense code IMS associato. *gname* e *mname* identificano il sistema IMS partner a cui è indirizzato il comando.

Azione di sistema

Non viene effettuata alcuna connessione al sistema IMS. Le connessioni ad altri partner OTMA non sono interessate.

Risposta del programmatore di sistema

Per informazioni sui codici di rilevamento IMS-OTMA, consultare [IMS Messaggi e codici](#).

CSQ2003E

csect - name OTMA REJECTED MESSAGE - SYSTEM ERROR, SENSE CODE=*code*, XCFGNAME=*gname*
XCFMNAME=*mname* TPIPE=*tpipename*

Spiegazione

A causa di un errore correlato al sistema, il bridge MQ-IMS ha ricevuto un NAK (negative acknowledgment) da OTMA durante l'invio di un messaggio. Le informazioni fornite nel messaggio sono:

nome

Il gruppo XCF a cui appartiene il partner.

mname

Il nome membro del partner.

TpipeName

Il nome del Tpipe utilizzato dal partner.

codice

Il codice di rilevamento IMS restituito dal partner (i primi quattro caratteri sono il codice di rilevamento).

Azione di sistema

Se il problema è stato causato da un errore di ambiente, il bridge IMS restituisce il messaggio alla coda. A seconda dell'errore descritto dal codice di condizione, l'invio del messaggio viene ritentato o la coda viene chiusa.

Se si è verificato un errore grave, il messaggio viene restituito alla coda e il bridge IMS termina in modo anomalo con codice di completamento X'5C6' e codice motivo X'00F20059'.

Risposta del programmatore di sistema

Per informazioni sui codici di rilevamento IMS-OTMA, consultare [IMS Messaggi e codici](#).

CSQ2004E

csect - name ERROR USING QUEUE *q - name*, MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Il bridge IBM MQ-IMS non è stato in grado di aprire, chiudere, richiamare, inserire o interrogare una coda.

Se *csect - name* è CSQ2QCP0, il problema è relativo alla coda messaggi associata a IMS o alla coda di risposta. Se *csect - name* è CSQ2QCP1, il problema era relativo alla coda di risposta. Se *csect - name* è CSQ2PUTD, il problema era relativo alla coda di messaggi non recapitabili.

Se CSQ2PUTD non riesce a inserire un messaggio nella coda di messaggi non instradati per qualche motivo, il processo che richiama i messaggi dalla coda bridge IMS termina e viene riavviato solo disabilitando e riabilitando la coda bridge IMS o riavviando il gestore code.

Se il codice di errore ricevuto è 2042, è perché il bridge IBM MQ-IMS richiede l'accesso di immissione esclusivo (MQOO_INPUT_EXCLUSIVE) alla coda del bridge se è definito con QSGDISP (QMGR) o se è definito con QSGDISP (SHARED) insieme all'opzione NOSHARE.

Azione di sistema

Se il problema è stato causato da un errore ambientale, l'elaborazione continua.

Se si è verificato un errore grave, il bridge IMS termina in modo anomalo con il codice di completamento X'5C6' e un codice motivo che mostra il particolare errore.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#) per informazioni su *mqrc* (*mqrc - text* fornisce MQRC in formato testuale).

Se *csect - name* è CSQ2PUTD, disabilitare e riabilitare la coda bridge IMS e se non funziona, riavviare il gestore code.

CSQ2005I

csect - name ERROR PROCESSING MESSAGE, FEEDBACK=*code*, XCFGNAME=*gname*
XCFMNAME=*mname* TPIPE=*tpipename*

Spiegazione

Il bridge di MQ-IMS ha rilevato un errore durante l'elaborazione di un messaggio. *code* è il codice di feedback associato che verrà impostato nel descrizione del messaggio. Le informazioni fornite nel messaggio sono:

nome

Il gruppo XCF a cui appartiene il partner.

mname

Il nome membro del partner.

TpipeName

Il nome del Tpipe utilizzato dal partner.

codice

Il codice di rilevamento IMS restituito dal partner.

Se è presente un loop di messaggi CSQ2005I che causano FEEDBACK=292, verificare se:

- Applicazione di loop che sta inserendo messaggi con formato non corretto.
- Coda, ad esempio la DLQ (dead letter queue), che non è destinata ad essere letta da IMS Bridge, ma utilizza una STGCLASS con parametri XCFGNAME e XCFMNAME non vuoti.

Azione di sistema

Il messaggio non viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

code è uno dei seguenti:

291 (MQFB_DATA_LENGTH_ZERO)

Un campo di lunghezza segmento era zero nei dati dell'applicazione del messaggio.

292 (MQFB_DATA_LENGTH_NEGATIVE)

Un campo di lunghezza del segmento era negativo nei dati dell'applicazione del messaggio.

293 (MQFB_DATA_LENGTH_TOO_BIG)

Un campo di lunghezza segmento era troppo grande nei dati dell'applicazione del messaggio.

294 (MQFB_BUFFER_OVERFLOW)

Il valore di uno dei campi di lunghezza potrebbe avere un overflow del buffer di messaggi MQ .

295 (MQFB_LENGTH_OFF_BY_ONE)

La lunghezza del campo era di un byte troppo breve.

296 (MQFB_IIH_ERROR)

MQMD ha specificato MQFMT_IMS, ma il messaggio non inizia con una struttura MQIIH valida.

298 (MQFB_NOT_AUTHORIZED_FOR_IMS)

All'ID utente specificato in MQMD è stato negato l'accesso.

3xx

IMS sense code xx (dove xx è la rappresentazione decimale del sense code IMS). Per informazioni sui codici di rilevamento IMS-OTMA, consultare [IMS Messaggi e codici](#).

CSQ2006I

csect - name DEAD - LETTER QUEUE UNAVAILABLE, MQRC=*mqrc* (*mqrc-text*)

Spiegazione

Il bridge MQ-IMS non è stato in grado di inserire un messaggio nella coda di messaggi non recapitabili.

Azione di sistema

Se il messaggio è stato inviato a IMS, verrà conservato nella coda IMS locale e la coda sarà disabilitata. Se il messaggio proveniva da IMS, verrà inviato un NAK a IMS in modo che IMS lo conservi e arresti l'invio di messaggi su Tpipe.

Risposta del programmatore di sistema

Se *mqr*c è 0, non è definita alcuna coda di messaggi non recapitabili; si consiglia di non utilizzare il bridge MQ-IMS a meno che non sia definita una coda di messaggi non recapitabili. Altrimenti, si verifica un problema nell'ottenere il nome della coda dal gestore code; fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni su *mqr*c (*mqr*c - *text* fornisce MQRC in formato testuale).

CSQ2009I

csect - name PREREQUISITE PRODUCTS FOR IMS BRIDGE NOT AVAILABLE

Spiegazione

Il bridge MQ-IMS non può funzionare perché:

- La versione di z/OS utilizzata non è corretta
- La versione di IMS utilizzata non è corretta
- Il supporto OTMA non è stato abilitato su IMS.
- Si sta utilizzando una versione non corretta del modulo del parametro di sistema (CSQZPARM).

Azione di sistema

Il bridge MQ-IMS non si avvia.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [Pianificazione in z/OS](#) per informazioni sui livelli di prodotto richiesti.

Se necessario, ricompilare CSQZPARM con le librerie corrette.

CSQ2010I

csect - name CONNECTED TO PARTNER, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*

Spiegazione

Il bridge MQ-IMS ha stabilito correttamente una connessione al sistema IMS partner identificato da *gname* e *mname*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua; i messaggi possono essere inviati al partner.

CSQ2011I

csect - name DISCONNECTED FROM PARTNER, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*

Spiegazione

Il sistema IMS del partner identificato da *gname* e *mname* non è più disponibile e la connessione dal bridge MQ-IMS è terminata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua; i messaggi non possono più essere inviati al partner.

CSQ2012I

csect - name NO UTOKEN SECURITY REQUESTED FOR IMS SIGNON, XCFGNAME=*gname*
XCFMNAME=*mname*

Spiegazione

Il bridge MQ-IMS collegato al sistema IMS partner identificato da *gname* e *mname*. Non è stata richiesta alcuna sicurezza UTOKEN per questa sessione.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ2013E

nome - csect NON AUTORIZZATO PER IMS SIGNON, XCFGNAME=*nome* XCFMNAME=*mname*

Spiegazione

Il bridge MQ-IMS ha tentato di collegarsi al sistema IMS partner identificato da *gname* e *mname*. Tuttavia, il gestore code non è autorizzato a stabilire una connessione a questo sistema IMS .

Azione di sistema

Non viene effettuata alcuna connessione al sistema IMS . Le connessioni ad altri partner OTMA non sono interessate.

CSQ2015I

csect - *name* IMS BRIDGE GI SUSPENDED, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*

Spiegazione

È stato immesso un comando SUSPEND QMGR FACILITY (IMSBRIDGE), ma il bridge MQ-IMS al sistema partner IMS identificato da *gname* e *mname* è già sospeso.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQ2016I

csect - *name* IMS BRIDGE NOT SUSPENDED, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*

Spiegazione

È stato immesso un comando RESUME QMGR FACILITY (IMSBRIDGE), ma il bridge di MQ-IMS al sistema partner IMS identificato da *gname* e *mname* non è sospeso.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQ2020E

csect - *name* ERRORE RISINCRONIZZAZIONE

Spiegazione

Si è verificato un errore di risincronizzazione. Le informazioni fornite da questo messaggio sono:

```
IN TPIPE tpipename FOR QUEUE q-name, BY PARTNER, XCFGNAME=gname XCFMNAME=mname,
QMGR SEND=sendseq PARTNER RECEIVE=otmarecvseq, QMGR RECEIVE=recvseq
PARTNER SEND=otmasendseq, INDOUBT UNIT OF RECOVERY urid
```

dove:

TpipeName

Il nome del Tpipe che non può essere risincronizzato

nome - q

Il nome della coda per questo Tpipe

nome

Il nome del gruppo XCF a cui appartiene il Tpipe

mname

Il nome del membro XCF a cui appartiene il Tpipe

sendseq

Il numero di sequenza recuperabile dell'ultimo messaggio inviato da MQ al partner, in formato esadecimale

otmasendseq

Il numero di sequenza recuperabile dell'ultimo messaggio inviato dal partner a MQ, in formato esadecimale

recvseq

Il numero di sequenza recuperabile dell'ultimo messaggio ricevuto da MQ dal partner, in formato esadecimale

otmarecvseq

Il numero di sequenza recuperabile dell'ultimo messaggio ricevuto dal partner da MQ, in formato esadecimale

URID

L'identificativo di un'unità di ripristino in dubbio; il valore 0 indica che non esiste alcuna unità di ripristino in dubbio.

Azione di sistema

Nessun messaggio viene inviato su Tpipe.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando RESET TPIPE per ripristinare i numeri di sequenza ripristinabili, per riavviare Tpipe e, se necessario, per risolvere l'unità di recupero.

CSQ2023E

csect - name PARTNER, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*, IMPOSSIBILE RISINCRONIZZARE, SENSE CODE=*code*

Spiegazione

MQ non è stato in grado di risincronizzare con il partner. Le informazioni fornite nel messaggio sono:

nome

Il nome del gruppo XCF a cui appartiene il partner.

mname

Il nome del membro del partner che non può risincronizzare.

codice

Il codice di rilevamento IMS restituito dal partner (i primi quattro caratteri sono il codice di rilevamento).

Azione di sistema

La connessione a OTMA è stata arrestata

Risposta del programmatore di sistema

Per informazioni sui codici di rilevamento IMS-OTMA, consultare [IMS Messaggi e codici](#). Risolvere il problema e riavviare la connessione OTMA.

CSQ2024E

csect - name TPIPE *tpipename* IS UNKNOWN TO PARTNER, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*

Spiegazione

Il nome Tpipe era sconosciuto al partner. Le informazioni fornite nel messaggio sono:

TpipeName

Il nome del Tpipe che il partner non riconosce più.

nome

Il gruppo XCF a cui appartiene il partner.

mname

Il nome membro del partner che sta risincronizzando

Azione di sistema

L'unità di ripristino associata viene ripristinata e l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Se il sistema IMS partner è stato avviato a freddo, questo messaggio può essere considerato normale.
Se il sistema IMS non è stato avviato a freddo, considerare questo messaggio come un avviso ed esaminare il sistema IMS partner.

CSQ2025E

csect - name PARTNER, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*, IMPOSSIBILE RISINCRONIZZARE
TPIPE *tpipename*, SENSE CODE=*codice*

Spiegazione

Il partner non è stato in grado di risincronizzare Tpipe. Le informazioni fornite nel messaggio sono:

nome

Il gruppo XCF a cui appartiene il partner.

mname

Il nome del membro del partner che sta eseguendo la risincronizzazione.

TpipeName

Il nome del Tpipe che il partner non può risincronizzare.

codice

Il codice di rilevamento IMS restituito dal partner.

Azione di sistema

Il Tpipe è arrestato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *IMS V10 Communications and Connections* InfoCenter per informazioni sul sense code da IMS. Risolvere il problema e riavviare o reimpostare Tpipe.

CSQ2026I

csect - name PARTNER, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*, HAS COLD - STARTED TPIPE
nometpipename

Spiegazione

Il partner ha avviato a freddo un Tpipe. Le informazioni fornite nel messaggio sono:

nome

Il gruppo XCF di cui il partner è membro.

mname

Il nome del membro del partner che sta eseguendo la risincronizzazione.

TpipeName

Il nome del Tpipe che il partner ha avviato a freddo.

Azione di sistema

Tutti i numeri di sequenza recuperabili vengono reimpostati su 1 e l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ2027I

csect - name TPIPE *tpipename* FOR PARTNER, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*, NON
DISPONE DI UN' UNITÀ DI RIPRISTINO IN DUBBIO

Spiegazione

MQ prevedeva un Tpipe con un'unità di ripristino in dubbio. Le informazioni fornite dal messaggio sono:

TpipeName

Il nome del Tpipe per cui deve essere presente un'unità di recupero ancora in dubbio

nome

Il gruppo XCF a cui appartiene il partner.

mname

Il nome membro del partner per Tpipe.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM .

- Log della console
- Log del lavoro MQ
- IMS log lavori

CSQ2028I

csect - name QUEUE MANAGER NON È CONNESSO AL PARTNER, XCFGNAME=*gname*
XCFMNAME=*mname*

Spiegazione

MQ non è connesso al partner. Le informazioni fornite nel messaggio sono:

nome

Il nome gruppo del partner.

mname

Il nome membro del partner.

Azione di sistema

Il comando viene rifiutato.

Risposta del programmatore di sistema

Rieseguire il comando utilizzando il nome gruppo XCF corretto quando MQ è connesso al partner.

CSQ2029I

csect - name TPIPE *tpipename* NOT FOUND FOR PARTNER, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*

Spiegazione

Impossibile trovare Tpipe. Le informazioni fornite in questo messaggio sono:

TpipeName

Il nome del Tpipe che non è stato trovato.

nome

Il gruppo XCF di cui il partner è membro.

mname

Il nome membro del partner per Tpipe.

Azione di sistema

Il comando viene rifiutato.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il comando RESET TPIPE con il nome Tpipe corretto.

CSQ2030I

csect - name TPIPE *tpipename* È ANCORA APERTO PER IL PARTNER, XCFGNAME=*gname*
XCFMNAME=*mname*

Spiegazione

Il Tpipe è ancora aperto. Le informazioni fornite da questo messaggio sono:

TpipeName

Il nome del Tpipe ancora aperto.

nome

Il nome del gruppo XCF.

mname

Il nome membro del partner per Tpipe.

Azione di sistema

Il comando viene rifiutato.

Risposta del programmatore di sistema

La causa più probabile di questo messaggio è che il comando RESET TPIPE è stato immesso con un nome Tpipe non corretto o che il comando è stato immesso sul gestore code errato in un gruppo di condivisione code. Inoltrare nuovamente il comando RESET TPIPE con il nome Tpipe corretto.

CSQ2031I

csect - name TPIPE *tpipename* FOR PARTNER, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*, ACTION REQUIRED FOR INDOUBT UNIT OF RECOVERY

Spiegazione

Un Tpipe ha un'unità di recupero in dubbio, ma non è stata specificata alcuna azione di recupero. Le informazioni fornite dal messaggio sono:

TpipeName

Il nome del Tpipe che ha un'unità di recupero ancora in dubbio

nome

Il gruppo XCF a cui appartiene il partner.

mname

Il nome membro del partner per Tpipe.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare nuovamente il comando RESET TPIPE specificando un'azione (COMMIT o BACKOUT) per l'unità di ripristino in dubbio.

CSQ2040I

csect - name OTMA MESSAGE FLOOD STATUS=WARNING FOR PARTNER, XCFGNAME=*gname* XCFMNAME=*mname*

Gravità

4

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso dal bridge WebSphere MQ-IMS in risposta ad una notifica dal sistema partner IMS , identificato da *nome* e *mname*, che indica che esiste una condizione di avvertenza di flusso abnorme del messaggio OTMA.

Questo messaggio indica che il partner IMS non è attualmente in grado di elaborare il volume delle richieste di transazione che gli vengono inviate mediante il bridge WebSphere MQ-IMS .

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma il bridge WebSphere MQ-IMS rallenterà la frequenza con cui le richieste di transazione vengono inviate per consentire al sistema IMS partner di elaborare il backlog accumulato.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare lo stato del sistema del partner IMS per stabilire se è richiesta un'azione. È possibile utilizzare i comandi **/DISPLAY OTMA** e **/DISPLAY TMBER** per eseguire questa operazione.

Eseguire un controllo sul sistema IMS partner per stabilire se il messaggio DFS1988W è stato emesso, identificando la gravità della condizione di avvertenza.

CSQ2041I

csect - name OTMA MESSAGE FLOOD STATUS=FLOOD PER IL PARTNER, XCFGNAME=*gname*
XCFMNAME=*mname*

Gravità

8

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso dal bridge WebSphere MQ-IMS in risposta a una notifica dal sistema IMS del partner, identificato da *gname* e *mname*, che indica che esiste una condizione di flusso abnorme del messaggio OTMA.

Ciò indica che il partner IMS non è attualmente in grado di elaborare il volume di richieste di transazione inviate tramite il bridge WebSphere MQ-IMS. Non è possibile inviare ulteriori richieste fino a quando non si risolve la condizione di eccedenza in IMS.

Azione di sistema

Tutti i TPIPE per il sistema IMS del partner identificato vengono sospesi fino a quando non viene ricevuta una notifica da IMS che indica che la condizione di inondazione è stata alleviata.

I messaggi possono ancora essere inseriti in qualsiasi WebSphere MQ- coda bridgeIMS con una classe di memoria che specifica il partner IMS identificato, ma rimarranno lì fino a quando non sarà possibile riprendere TPIPES.

WebSphere MQ- Le code bridgeIMS per altri partner IMS non sono interessate.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare lo stato del sistema IMS del partner e determinare quale azione è richiesta per alleviare la condizione di flusso abnorme IMS. È possibile utilizzare i comandi **/DISPLAY OTMA** e **/DISPLAY TMBER** per eseguire questa operazione.

Eseguire un controllo sul sistema IMS del partner per stabilire se è stato emesso il messaggio DFS1989E, identificando la condizione di flusso.

CSQ2042I

csect - name OTMA MESSAGE FLOOD SOLLIEVO FOR PARTNER, XCFGNAME=*gname*
XCFMNAME=*mname*

Gravità

0

Spiegazione

Questo messaggio viene emesso dal bridge WebSphere MQ-IMS in risposta a una notifica dal sistema IMS partner, identificato da *nome* e *mname*, che una condizione di flusso di messaggi OTMA, o avvertenza di flusso, non esiste più.

Azione di sistema

Se questo messaggio segue CSQ2041I, vengono ripristinati tutti i TPIPE per il sistema IMS del partner identificato che sono stati sospesi in risposta alla condizione di flusso abnorme. Il bridge WebSphere MQ-IMS aumenterà gradualmente la frequenza con cui le richieste di transazione vengono inviate fino a quando non viene raggiunta la velocità massima o fino a quando non viene riportata una condizione di flusso dal sistema IMS del partner.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna richiesta.

Messaggi di supporto sottosistema (CSQ3...)

CSQ3001E

csect - name - DISCONNESSIONE ANOMALA DALL' INTERFACCIA DI SOTTOSISTEMA

Spiegazione

Una routine online stava ancora supportando le chiamate SSI (IEFSSREQ) anche se il gestore code aveva quasi completato la chiusura o non era più in esecuzione. Ciò si verifica con *csect - name* CSQ3RS00 o CSQ3RS0X quando lo spazio di indirizzo del gestore code ha raggiunto la fine della memoria e né la normale terminazione né le routine di ripristino degli errori in linea hanno completato correttamente la terminazione del gestore code. Ciò si verifica con *csect - name* CSQ3SSTM quando questa condizione viene rilevata durante la chiusura in linea.

Azione di sistema

La connessione è terminata. Tutte le richieste IEFSSREQ vengono gestite dal programma di elaborazione iniziale IBM MQ fino al riavvio del gestore code. È richiesto un dump SVC.

CSQ3002I

INDOUBT RECOVERY BY *nome - connessione* STILL IN PROGRESS

Spiegazione

È possibile che vi siano IBM MQ unità di ripristino (URI), relative ad un sottosistema identificato (*nome - connessione*), ancora in dubbio dopo il riavvio della sincronizzazione. (Gli URI in dubbio sono quelli per cui il commit è stato votato da IBM MQ ma che non sono ancora stati riconosciuti da *nome - connessione*.)

Questo messaggio potrebbe essere visualizzato se il sottosistema *nome - connessione* ha iniziato ad eseguire un nuovo lavoro prima di aver risolto tutti gli URI in dubbio. Il sottosistema *nome - connessione* è ancora in fase di risoluzione degli URI in dubbio.

Azione di sistema

Le risorse trattenute (bloccate) da questi URI in dubbio non sono disponibili per altre unità di lavoro fino a quando il loro stato non viene risolto.

Risposta del programmatore di sistema

Il programmatore di sistema o l'amministratore di sistema devono determinare l'azione di ripristino corretta per risolvere le situazioni in dubbio. Ciò implica decisioni di commit o backout per tutti gli URI in dubbio.

Il comando DISPLAY THREAD deve essere utilizzato per visualizzare gli URI ancora in dubbio. Normalmente mostrerà che tutti gli URI in dubbio sono stati ora risolti. In caso contrario, il comando RESOLVE INDOUBT deve essere utilizzato per risolvere gli URI in dubbio e per rilasciare le risorse in essi contenute.

CSQ3004E

SSI DESCRIPTOR GET FAILURE, RC=*rc* REASON=*reason*

Spiegazione

Si è verificato un errore interno durante l'inizializzazione o la chiusura.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Accertarsi che tutta la manutenzione sia stata applicata alle librerie del programma IBM MQ , quindi riavviare il gestore code.

CSQ3006E

'rmid' LA FUNZIONE SSI ERA GIÀ ATTIVA QUANDO È STATA TENTATA L'ATTIVAZIONE

Spiegazione

Si è verificato un errore di sequenza di inizializzazione.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Accertarsi che tutta la manutenzione sia stata applicata alle librerie del programma IBM MQ , quindi riavviare il gestore code.

CSQ3007E

'rmid' LA FUNZIONE SSI ERA GIÀ INATTIVA QUANDO È STATA TENTATA LA DISATTIVAZIONE

Spiegazione

Si è verificato un errore di sequenza di terminazione.

Azione di sistema

La chiusura continua.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutta la manutenzione sia stata applicata alle librerie del programma IBM MQ .

CSQ3008E

csect - name - DISCONNESSIONE ANOMALA PER PROGRAM REQUEST HANDLER (S)

Spiegazione

Uno o più gestori risorse stanno ancora supportando le chiamate del programma applicativo tramite il relativo gestore richieste del programma, anche se il gestore code aveva quasi completato la chiusura o non era più in esecuzione. Ciò si verifica quando lo spazio di indirizzo del gestore code ha terminato la memoria e né la normale chiusura né le routine di ripristino degli errori in linea hanno completato correttamente la chiusura.

Azione di sistema

La connessione è terminata. Tutte le richieste di supporto del programma applicativo vengono rifiutate con un'indicazione che il gestore code non è attivo. È richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Se il problema persiste, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Dump di sistema
- Stampa di SYS1.LOGREC

CSQ3009E

info - errore

Spiegazione

Si è verificato un errore interno nell'elaborazione dell'uscita RRS. Il messaggio contiene le informazioni sull'errore necessarie per risolvere il problema.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma il coordinamento RRS non è disponibile per il gestore code. Sarà probabilmente necessario riavviare il gestore code o RRS.

CSQ3011I

csect - name Coordinator RRS è in fase di avvio a freddo e ha perso il log. I thread IBM MQ in dubbio richiedono una risoluzione manuale

Spiegazione

IBM MQ ha la responsabilità del partecipante per i thread in dubbio. RRS, il coordinatore del commit, ha informato il gestore code che ha perso ogni conoscenza dei thread in dubbio IBM MQ. I thread in dubbio in questo gestore code devono essere risolti manualmente con il comando RESOLVE INDOUBT.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Un elenco di thread in dubbio in cui RRS è il coordinatore può essere visualizzato utilizzando il comando DISPLAY THREAD per i thread di tipo in dubbio specificando RRSBATCH come nome della connessione.

La decisione di eseguire il commit o il backout dell'unità logica di lavoro deve essere coordinata con qualsiasi altro RRS Recoverable Resource Managers partecipante. L'esistenza di altri partecipanti potrebbe essere di difficile determinazione. Le informazioni potrebbero essere disponibili nel log di ripristino RRS anche se le informazioni sono state perse.

In questo gestore code, tutti i thread in dubbio coordinati da RRS devono essere risolti con il comando RESOLVE INDOUBT. I dati bloccati rimangono non disponibili fino alla risoluzione. I sottoprocessi già risolti con questo comando vengono eliminati. I thread non ancora risolti vengono eliminati dopo la risoluzione con il comando.

La decisione di commit o di backout fornita utilizzando il comando RESOLVE INDOUBT per un'unità logica di lavoro viene propagata a tutti i partecipanti downstream, se presenti.

CSQ3013I

csect - name Il gestore code è stato riavviato sul sistema errato, quindi non è possibile connettersi a RRS. Sono presenti URI non risolti in cui IBM MQ è un partecipante

Spiegazione

Il gestore code ha uno o più thread in dubbio e non è in grado di connettersi a RRS per risolvere questi URI (units of recovery) in dubbio.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

CSQ3014I

csect - name In dubbio RRS URID=*rrs -urid* è sconosciuto a IBM MQ. URID registrato per IBM MQ da RRS=*mq -urid*

Spiegazione

Il gestore code viene riavviato con RRS, dove IBM MQ è un partecipante e RRS è il coordinatore. RRS ha un'unità di ripristino (UR, unit of recovery) in cui il gestore code deve essere un partecipante, ma non è a conoscenza dell'unità di recupero RRS, con un ID *rrs-urid*. RRS ha registrato l'URID IBM MQ come *mq - urid*.

Azione di sistema

Il riavvio con RRS continua.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio potrebbe indicare un problema in IBM MQ o RRS oppure potrebbe essere prodotto a causa di una delle seguenti azioni precedenti:

- È stato eseguito un riavvio condizionale che ha causato la perdita di parte o di tutto il log IBM MQ. Questo riavvio condizionale potrebbe essersi verificato in qualsiasi momento nel passato.
- Il comando RESOLVE INDOUBT è stato utilizzato per risolvere l' IBM MQ UR con ID *mq-urid*.

Se si verifica una di queste condizioni, il messaggio può essere ignorato. Se non si è verificata alcuna delle due situazioni, è possibile che si sia verificato un problema in IBM MQ o RRS.

Se *mq - urid* sembra essere un RBA di log valido, utilizzare il programma di utilità di stampa del log (CSQ1LOGP) con l'opzione SUMMARY e le opzioni URID utilizzando il valore *mq - urid* . Se questo trova l'UR, la disposizione indicherà se è stato eseguito il commit o il backout. Se possibile, utilizzare l'interfaccia RRS ISPF per eseguire il commit o il backout dell'URID RRS in modo che corrispondano.

Se si sospetta un errore in IBM MQ, raccogliere le voci elencate nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di supporto IBM .

CSQ3016I

csect - name RRS ha perso i dati dal log

Spiegazione

Il gestore code è in fase di riavvio con RRS e RRS ha perso parte del log.

Azione di sistema

Il riavvio con RRS continua.

Risposta del programmatore di sistema

IBM MQ potrebbe non essere in grado di risolvere correttamente le unità di ripristino in dubbio con RRS a causa della perdita di dati di log RRS.

CSQ3017I

csect - name funzione RRS *nome - chiamata* non riuscita, RC=*rc*

Spiegazione

Durante il riavvio del gestore code, la funzione RRS specificata da *nome - chiamata* ha emesso un codice di ritorno *cr* che indica un errore.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma le funzioni RRS non saranno disponibili. Ad esempio, le connessioni che utilizzano l'adattatore RRS non saranno consentite e le funzioni del gruppo di condivisione code non funzioneranno.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il codice di ritorno RRS dalla funzione specificata e risolvere il problema. Quindi riavviare il gestore code.

CSQ3018I

Sincronizzazione della funzione *csect - name* RRS completata

Spiegazione

Il gestore code ha completato l'elaborazione della sincronizzazione con RRS e le funzioni RRS sono disponibili.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ3100I

csect - name - SUBSYSTEM *ssnm* READY FOR START COMMAND

Spiegazione

Il gestore code è stato terminato e può essere riavviato quando richiesto.

CSQ3101E

csect - name - PARAMETRO DI ELABORAZIONE INIZIALE NON VALIDO

Spiegazione

Il comando z/OS SETSSI ADD o il record di definizione del sottosistema nel membro IEFSSNxx di SYS1.PARMLIB per il sottosistema IBM MQ ha specificato il parametro di inizializzazione dell'elaborazione anticipata in modo non corretto. Il nome deve essere CSQ3EPX.

Il nome del sottosistema in errore viene fornito nel messaggio IEF759I, che segue questo messaggio.

Azione di sistema

Il sottosistema IBM MQ con il nome indicato non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere i campi parametro nel record di SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Update SYS1.PARMLIB membri](#).

CSQ3102E

csect - name - PREFISSO COMANDO NON VALIDO

Spiegazione

Il comando z/OS SETSSI ADD o il record di definizione del sottosistema nel membro IEFSSNxx di SYS1.PARMLIB per il sistema secondario IBM MQ ha specificato il parametro di inizializzazione del prefisso del comando in modo non corretto.

Il nome del sottosistema in errore viene fornito nel messaggio IEF759I, che segue questo messaggio.

Azione di sistema

Il sottosistema IBM MQ con il nome indicato non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere i campi parametro nel record di SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Update SYS1.PARMLIB membri](#).

CSQ3104I

csect - name - TERMINAZIONE COMPLETA

Spiegazione

Il gestore code è stato terminato. La terminazione effettiva di z/OS degli spazi di indirizzo del gestore code potrebbe essere stata completata in precedenza. Questo messaggio viene visualizzato per ogni terminazione, normale o anomala.

CSQ3105E

csect - name - UNABLE TO LOAD EARLY PROCESSING PROGRAM 'CSQ3EPX'. *ssnm* NON È DISPONIBILE

Spiegazione

L'inizializzazione del sottosistema o l'aggiornamento dell'elaborazione anticipata per il sottosistema IBM MQ non è riuscito in quanto il programma di inizializzazione (CSQ3INI) non è stato in grado di individuare il programma di elaborazione iniziale (CSQ3EPX).

Per l'inizializzazione del sottosistema, il programma deve trovarsi nell'area LPA (linkpack area) o in una libreria che si trova nell'elenco dei collegamenti. Per l'aggiornamento dell'elaborazione iniziale, il programma deve essere nell'area LPA.

Azione di sistema

L'inizializzazione del sottosistema o l'aggiornamento dell'elaborazione anticipata terminano in modo anomalo. Il sottosistema IBM MQ *ssnm* non è disponibile.

CSQ3106E

csect - name - GESTORE CODE ARRESTATO. COMMAND NOT PROCESSED - *testo - comandi*

Spiegazione

È stato ricevuto un comando che non può essere elaborato a causa di uno dei seguenti motivi:

- Il gestore code non è stato avviato (ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il comando START QMGR non è stato immesso correttamente)
- Il comando è stato accodato per l'elaborazione durante l'avvio del gestore code, ma l'avvio è terminato con un errore
- Il gestore code è stato terminato prima dell'elaborazione del comando

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato.

CSQ3107E

csect - name - COMANDO RIFIUTATO. RICHIEDENTE NON AUTORIZZATO

Spiegazione

È stato ricevuto un comando da una console che non dispone dell'autorizzazione corretta.

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato. Questo messaggio viene inviato alla console che ha immesso il comando.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che questa console sia utilizzata per l'immissione dei comandi IBM MQ . In tal caso, autorizzarlo per i comandi IBM MQ utilizzando i servizi z/OS .

Nota: Se la sicurezza IBM MQ non è attivata, questo controllo viene ancora eseguito. Questa autorizzazione è l'autorizzazione della console z/OS e non è correlata al gestore della sicurezza esterno. L'ID utente che ha immesso il comando IBM MQ deve avere l'autorizzazione console OPERPARM AUTH con SYS, ALL o MASTER.

CSQ3108E

csect - name - COMANDO RIFIUTATO. PERCORSO FUNZIONE COMANDO NON DISPONIBILE

Spiegazione

È stato ricevuto un comando, ma il percorso dalle console z/OS al processore dei comandi IBM MQ non è disponibile. Potrebbe essere ancora possibile immettere i comandi in altri modi. È anche possibile ricevere questo messaggio se il codice iniziale per il gestore code è stato aggiornato quando è stato immesso il comando.

Azione di sistema

Il comando non viene elaborato. Questo messaggio viene consegnato alla console che ha immesso il comando.

Risposta del programmatore di sistema

La funzione comandi della console è nuovamente disponibile al successivo avvio del gestore code.

Se il comando è stato rifiutato perché il codice iniziale per il gestore code è stato aggiornato quando è stato immesso, attendere che venga emesso il messaggio CSQ3110I per indicare che il codice iniziale è stato aggiornato correttamente prima di immettere nuovamente il comando.

CSQ3109E

csect - name - IMPOSSIBILE OTTENERE L'INDICE DELLA TABELLA DI AFFINITÀ DEL SOTTOSISTEMA PER IL SOTTOSISTEMA *ssnm*. IEFSSREQ RC=*nn*

Spiegazione

IBM MQ non è stato in grado di ottenere un indice di tabella di affinità del sottosistema per il sottosistema indicato. z/OS non ha riconosciuto il nome del sottosistema denominato come un sottosistema noto. Se viene emesso questo messaggio, si è verificato un grave errore in z/OS o IBM MQ.

Nel messaggio, *nn* è il codice di ritorno dal servizio IEFSSREQ z/OS . *ssnm* è il nome del sottosistema IBM MQ in fase di inizializzazione in fase di IPL.

Azione di sistema

IBM MQ termina in modo anomalo con il codice di completamento X'5C6' e il codice motivo X'00F30104'. Il sottosistema IBM MQ con il nome indicato non è disponibile per questo IPL di z/OS.

Risposta del programmatore di sistema

Tentare di eseguire un IPL del sistema z/OS. Se il problema persiste, consultare [Determinazione dei problemi su z/OS](#) per informazioni sull'identificazione e la notifica del problema.

CSQ3110I

csect - name - SUBSYSTEM *ssnm* INIZIALIZZAZIONE COMPLETA

Spiegazione

Le alternative sono:

- L'inizializzazione del sottosistema IBM MQ è stata completata, in seguito all'elaborazione IPL di z/OS o al comando z/OS SETSSI ADD.
- Il programma di elaborazione iniziale IBM MQ è stato aggiornato con esito positivo, seguendo un comando REFRESH QMGR TYPE (EARLY).

CSQ3111I

csect - name - EARLY PROCESSING PROGRAM IS *Vn* LIVELLO *l*

Spiegazione

Questo messaggio mostra il livello del programma di elaborazione iniziale utilizzato.

Il livello è nel formato *nnn-mmm* e indica la capacità del primo codice.

nnn viene incrementato per ogni nuova versione del prodotto e *mmm* può essere incrementato di volta in volta quando le PTF aggiungono manutenzione al codice iniziale.

Il livello di codice iniziale utilizzato deve avere un livello di capacità corrispondente al release più alto del prodotto che si intende eseguire su una LPAR. È possibile utilizzare il valore *nnn* per confermare il livello installato.

I corrispondenti valori di *nnn* sono:

- **005:** IBM WebSphere MQ per z/OS Versione 7.0.1
- **006:** IBM WebSphere MQ per z/OS Versione 7.1
- **007:** IBM MQ per z/OS Versione 8.0

CSQ3112E

csect - name - AMBITO CPF NON VALIDO

Spiegazione

Il comando z/OS SETSSI ADD o il record di definizione del sottosistema nel membro IEFSSNxx di SYS1.PARMLIB per il sottosistema IBM MQ ha specificato il parametro di inizializzazione dell'ambito CPF in modo non corretto.

Il nome del sottosistema in errore viene fornito nel messaggio IEF759I, che segue questo messaggio.

Azione di sistema

Il sottosistema IBM MQ con il nome indicato non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere i campi parametro nel record di SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Update SYS1.PARMLIB membri](#).

CSQ3113E

csect - name - REGISTRAZIONE DEL PREFISSO DEL COMANDO NON RIUSCITA. CARATTERE (I) NON VALIDO (I) NEL CPF

Spiegazione

La registrazione del prefisso del comando non è riuscita perché il prefisso del comando (CPF) contiene caratteri non validi.

Azione di sistema

Il sottosistema IBM MQ con il nome indicato non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il parametro CPF nel record SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Update SYS1.PARMLIB membri](#).

CSQ3114E

csect - name - REGISTRAZIONE DEL PREFISSO DEL COMANDO NON RIUSCITA. CARATTERI NON VALIDI NEL NOME SOTTOSISTEMA

Spiegazione

La registrazione del prefisso del comando non è riuscita perché il nome del sottosistema utilizzato come proprietario del prefisso del comando (CPF) contiene caratteri non validi.

Azione di sistema

Il sottosistema IBM MQ con il nome indicato non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il parametro CPF nel record SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Update SYS1.PARMLIB membri](#).

CSQ3115E

csect - name - REGISTRAZIONE DEL PREFISSO DEL COMANDO NON RIUSCITA. CPF GIÀ DEFINITO

Spiegazione

La registrazione del prefisso del comando non è riuscita perché il prefisso del comando (CPF) è già definito in z/OS.

Azione di sistema

Il sottosistema IBM MQ con il nome indicato non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il parametro CPF nel record SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Update SYS1.PARMLIB membri](#).

CSQ3116E

csect - name - REGISTRAZIONE DEL PREFISSO DEL COMANDO NON RIUSCITA. CPF È UN SOTTOINSIEME DI UN CPF GIÀ DEFINITO

Spiegazione

La registrazione del prefisso del comando non è riuscita perché il prefisso del comando (CPF) è un sottoinsieme di CPF già definito in z/OS.

Azione di sistema

Il sottosistema IBM MQ con il nome indicato non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il parametro CPF nel record SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Update SYS1.PARMLIB membri](#).

CSQ3117E

csect - name - REGISTRAZIONE DEL PREFISSO DEL COMANDO NON RIUSCITA. CPF È UN SUPERSET DI UN CPF GIÀ DEFINITO

Spiegazione

La registrazione del prefisso del comando non è riuscita perché il prefisso del comando (CPF) è un superset di CPF già definito in z/OS.

Azione di sistema

Il sottosistema IBM MQ con il nome indicato non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il parametro CPF nel record SYS1.PARMLIB membro IEFSSNxx. Per informazioni sui parametri, consultare [Update SYS1.PARMLIB membri](#).

CSQ3118E

csect - name - SYSTEM ERROR DURANTE LA REGISTRAZIONE DEL PREFISSO DEL COMANDO

Spiegazione

Si è verificato un errore z/OS durante la registrazione del prefisso del comando (CPF).

Azione di sistema

Il sottosistema MQ con il nome indicato non è disponibile.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console z/OS per altri messaggi relativi al problema.

CSQ3119E

csect - name call - name call for group attach table non riuscita, rc=rc

Spiegazione

Durante l'inizializzazione per la funzione di connessione gruppo, una chiamata dei servizi token del nome non è riuscita. *rc* è il codice di ritorno (in esadecimale) dalla chiamata.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma la funzione di connessione del gruppo non sarà disponibile per CICS.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *MVS Authorized Assembler Service Reference* per informazioni sui codici di ritorno dalla chiamata dei servizi token del nome. Se non è possibile risolvere il problema, eseguire un dump di sistema autonomo e contattare il centro di supporto IBM .

CSQ3120E

csect - name - IXCQUERY ERROR FOR XCF GROUP *nome - gruppo* APPLID= *applid*, RC= *rc* REASON= *reason*

Spiegazione

Una region CICS con APPLID *applid* ha tentato di connettersi a un gruppo di condivisione code. Durante l'elaborazione della richiesta, una chiamata IXCQUERY non è riuscita con codice di ritorno *rc* e codice motivo *motivo*.

Il gruppo XCF per cui è stata eseguita la richiesta IXCQUERY è identificato da *nome - gruppo*.

Azione di sistema

La richiesta da parte di CICS di connettersi al gruppo di condivisione della coda ha esito negativo con il codice motivo MQRC_UNEXPECTED_ERROR.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *z/OS MVS Sysplex Services Reference* per una spiegazione dei codici motivo e di ritorno IXCQUERY. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

CSQ3201E

ANORMALE EOT IN CORSO PER UTENTE=*utente* CONNECTION - ID=*conn-id* THREAD - XREF=*thread - xref* JOBNAME=*nome lavoro* ASID=*asid* TCB=*tcb*

Spiegazione

L'elaborazione di terminazione anomala è stata avviata per l'agent con i valori per USER, CONNECTION - ID, THREAD - XREF, JOBNAME, ASID e TCB visualizzati. Questi valori sono l'ultima serie nota di identificativi per l'agent di chiusura.

La terminazione anomala potrebbe essere il risultato di un errore nello spazio di indirizzo dell'agent affine o il risultato del comando z/OS CANCEL emesso dall'operatore.

Il valore per USER, THREAD - XREF o entrambi potrebbe essere vuoto. I valori per USER, CONNECTION - ID, THREAD - XREF, JOBNAME e ASID sono gli ultimi valori stabiliti per IBM MQ per questa connessione e potrebbero rappresentare l'attività corrente dell'agent. Il valore TCB è l'indirizzo del TCB in fase di chiusura. Il lavoro IBM MQ precedente di questo agent potrebbe essere stato completato correttamente.

Questo messaggio, CSQ3201E, viene scritto nella console z/OS dopo che l'agent è stato rimosso dalla coda di lavoro dell'attività di servizio al momento dell'avvio dell'elaborazione di terminazione.

Azione di sistema

L'agent è stato precedentemente accodato a un'attività di servizio per l'elaborazione di terminazione. Questo messaggio indica che l'agent è stato preso dalla coda per l'elaborazione. Tutte le modifiche non sottoposte a commit verranno annullate.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la sezione Determinazione dei problemi di questo messaggio. I comandi z/OS CANCEL e FORCE non avranno alcun effetto. Non annullare IBM MQ. Se è in corso un backout esteso, il successivo riavvio del gestore code potrebbe richiedere molto tempo a causa di un'ulteriore attività di log.

CSQ3202E

CONNESSIONE PER *nome lavoro* NON RIUSCITA, MEMORIA ECSA INSUFFICIENTE PER CREARE ACE

Spiegazione

jobname ha tentato di connettersi a IBM MQ utilizzando la chiamata API MQCONN o MQCONNX.

La memoria comune disponibile non era sufficiente per creare i blocchi di controllo per rappresentare la connessione e il tentativo di connessione non è riuscito.

Potrebbe esserci una carenza ECSA a livello di sistema oppure la memoria disponibile per la creazione di nuove connessioni al gestore code potrebbe essere limitata dal parametro di sistema ACELIM.

Questo messaggio può essere visualizzato per le applicazioni batch, incluse le applicazioni RRS; ad esempio, Db2 procedure memorizzate e WebSphere Application Server.

Azione di sistema

La chiamata API MQCONN o MQCONNX, utilizzata da *nome lavoro* restituisce MQCC_FAILED, insieme al codice motivo MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE 2059

L'elaborazione del gestore code continua.

CSQ3580E

CONNECTION FOR '*ssi - call*' GAVE RCrc, REASON=*reason*

Spiegazione

Un codice di ritorno diverso da zero è stato restituito a CSQ3AMI2 dalla chiamata SSI (connect to subsystem interface). Le variabili nel messaggio indicano quale chiamata SSI è interessata e i codici di ritorno e motivo effettivi ad essa associati.

Azione di sistema

L'attività corrente è terminata in modo anomalo con un codice di completamento del sistema di X'5C6' e un codice motivo di X'00F30580'. Il gestore code viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code. Prendere nota dei valori contenuti nel messaggio e contattare il centro di supporto IBM .

Messaggi del gestore Db2 (CSQ5...)

CSQ5001I

csect - name Connesso a Db2 *db2-name*

Spiegazione

Il gestore code ha stabilito correttamente una connessione al sottosistema denominato Db2 .

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ5002E

csect - name Connessione a Db2 utilizzando *connect - name* non riuscita, RC=*return - code*
reason=*reason*

Spiegazione

Il tentativo del gestore code di stabilire una connessione al sottosistema Db2 indicato non è riuscito.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Di solito si tratta di un errore di autorizzazione.

Consultare il manuale *Db2 for z/OS Messages and Codes* per una spiegazione dei codici e tentare di risolvere il problema.

CSQ5003A

csect - name Connessione a Db2 utilizzando *connect - name* pending, no active Db2

Spiegazione

Il gestore code è in attesa che un sottosistema Db2 idoneo diventi attivo in modo che sia possibile stabilire una connessione. In alternativa, RRS è inattivo o è stato avviato dopo i sottosistemi Db2 .

Azione di sistema

Il gestore code attende che un sottosistema Db2 idoneo diventi attivo.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare se i sottosistemi Db2 sono attivi. In caso contrario, avviarli. Se sono attivi, accertarsi che RRS sia attivo e verificare che sia stato avviato prima dei sottosistemi Db2 .

CSQ5004E

csect - name Db2 la voce della tabella per il gestore code nel gruppo di condivisione code *qsg - name* manca o non è corretta

Spiegazione

Durante l'avvio il gestore code non è stato in grado di trovare la relativa voce nelle tabelle di gestione Db2 oppure la voce non era corretta.

Azione di sistema

Il gestore code termina con il codice di completamento X'6C6'e il codice motivo X'00F50013'.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che un record del gestore code esista nelle tabelle Db2 per il gruppo di condivisione dati Db2 specificato. Controllare che il parametro di sistema QSGDATA specifichi il gruppo di condivisione dati Db2 corretto. In tal caso, verificare che esista una voce del gestore code nel CSQ CSQ.ADMIN_B_QMGR .

Se si sta eseguendo la migrazione da una release precedente di IBM MQ, verificare di aver aggiornato le tabelle Db2 al formato della release corrente. Per informazioni sulla migrazione e la compatibilità tra le release, consultare [Migrazione](#).

CSQ5005E

csect - name Il livello di rilascio del gestore code non è compatibile con il gruppo di condivisione code

Spiegazione

Il livello di release del gestore code avviato non è compatibile con quello di altri membri del gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il gestore code termina con codice di completamento X'6C6' e codice motivo X'00F50029'.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che vengano utilizzate le librerie di caricamento corrette e che le informazioni sul gruppo di condivisione code nei parametri di sistema siano state specificate correttamente. Inoltre, utilizzare il programma di utilità del gruppo di condivisione code (CSQ5PQSG) per verificare che il gestore code sia stato definito correttamente nelle tabelle di gestione di Db2 , utilizzando l'opzione MIGRATE QSG. Accertarsi di utilizzare la stessa versione di IBM MQ per il programma di utilità, utilizzata per l'esecuzione del gestore code.

Per informazioni sulla migrazione e sulla compatibilità tra release, consultare [Migrazione dei gruppi di condivisione code](#).

Se i risultati di MIGRATE QSG mostrano gestori code che non esistono più, ma che si trovano ancora nelle tabelle Db2 , utilizzare l'opzione REMOVE QMGR o, se necessario, l'opzione FORCE QMGR.

CSQ5006E

csect - name I gruppi di condivisione dati sono diversi

Spiegazione

È stata rilevata una mancata corrispondenza tra il gruppo di condivisione dati Db2 specificato nel parametro di sistema QSGDATA e la voce del gestore code nel CSQ CSQ.ADMIN_B_QMGR .

Azione di sistema

Il gestore code termina con codice di completamento X'6C6' e codice motivo X'00F50006'.

Risposta del programmatore di sistema

Il nome del gruppo di condivisione code specificato nel parametro di sistema QSGDATA deve corrispondere a quello in cui è definito il gestore code nel CSQ Db2 CSQ.ADMIN_B_QMGR .

CSQ5007E

csect - name funzione RRSAF *funzione* non riuscita per piano *nome - piano*, RC=*codice - ritorno*
reason=reason syncpoint code=*sync - code*

Spiegazione

È stato restituito un codice di ritorno diverso da zero o non previsto da una richiesta RRSAF. Il piano Db2 coinvolto era *nome - piano*.

Azione di sistema

Se l'errore si verifica durante l'avvio del gestore code o durante l'elaborazione della riconnessione, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6' e il codice motivo X'00F50016'. Altrimenti, viene emesso un messaggio di errore e l'elaborazione viene ritentata.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore utilizzando la restituzione RRS e il codice di errore dal messaggio.

Consultare il manuale *Db2 for z/OS Messages and Codes* per una spiegazione dei codici e tentare di risolvere il problema.

CSQ5008E

csect Db2 db2-name non è un membro del gruppo di condivisione dati *dsg - name*

Spiegazione

Il sottosistema Db2 a cui si è connesso il gestore code non è un componente del gruppo di condivisione dati Db2 specificato nel parametro di sistema QSGDATA.

Azione di sistema

Il gestore code termina con il codice di completamento X'6C6'e il codice motivo X'00F50007'.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che il sistema secondario Db2 a cui il gestore code si è connesso sia un membro del gruppo di condivisione dati specificato nel parametro di sistema QSGDATA.

Immettere il comando Db2 DIS GROUP per il sottosistema Db2 e controllare che il nome del gruppo di condivisione dati corrisponda al nome del gruppo di condivisione dati sul parametro di sistema QSGDATA.

CSQ5009E

csect - name SQL error for table *table - name*, code=SQL - code state=SQL - state, data=d1 d2 d3 d4 d5

Spiegazione

È stato restituito un codice di ritorno SQL diverso da zero o non previsto da una richiesta SQL Db2 .

Azione di sistema

L'operazione richiesta non riesce. L'elaborazione continua, ma la richiesta non riuscita potrebbe causare ulteriori errori. In alcune circostanze, il gestore code viene terminato con il codice di completamento X'6C6'e il codice motivo X'00F50014'.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore SQL e correggere il problema.

Consultare il manuale *Db2 per z/OS Messaggi e codici* per determinare il motivo dell'errore SQL.

CSQ5010E

csect - name XCF IXCQUERY member error, RC=*return - code* reason=*reason*

Spiegazione

Il gestore code ha ricevuto un codice di ritorno non previsto da una richiesta IXCQUERY.

Azione di sistema

Il gestore code termina con codice di completamento X'6C6'e codice motivo X'00F50017'.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore imprevisto e correggere il problema.

Consultare il manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference* per una spiegazione del codice motivo e di ritorno dalla richiesta IXCQUERY.

Questo messaggio può verificarsi se uno o più gestori code in un QSG (Queue Sharing Group) non hanno una voce membro nel gruppo XCF per il QSG.

Immettere il seguente comando z/OS sostituendo il nome QSG per xxxx:

```
D XCF,GRP,CSQGxxxx,ALL
```

Questo elencherà i membri del gruppo XCF. Se i gestori code sono definiti come membri di QSG, ma non hanno una voce nel gruppo XCF, utilizzare il comando ADD QMGR del programma di utilità CSQ5PQSG per ripristinare la voce del gruppo XCF per tale gestore code. Il programma di utilità ... deve essere eseguito per ogni gestore code che non ha una voce nel gruppo XCF.

CSQ5011E

csect - name XCF IXCJOIN group error, RC=return - code reason=reason

Spiegazione

Il gestore code ha ricevuto un codice di errore non previsto da una richiesta IXCJOIN.

Azione di sistema

Il gestore code termina con il codice di completamento X'6C6' e il codice motivo X'00F50019'.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore imprevisto e correggere il problema.

Consultare il manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference* per una spiegazione del codice di ritorno e di errore dalla richiesta IXCJOIN.

CSQ5012E

csect - name XCF IXCQUIES group error, RC=return - code reason=reason

Spiegazione

Il gestore code ha ricevuto un codice di ritorno non previsto da una richiesta IXCQUIES.

Azione di sistema

Il gestore code termina con il codice di completamento X'6C6' e il codice motivo X'00F50021'.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore imprevisto e correggere il problema.

Consultare il manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference* per una spiegazione del codice di ritorno e motivo dalla richiesta IXCQUIES.

CSQ5013E

csect - name XCF IXCSETUS error, RC=return - code reason=reason

Spiegazione

Il gestore code ha ricevuto un codice di ritorno non previsto da una richiesta IXCSETUS.

Azione di sistema

Il gestore code termina con il codice di completamento X'6C6' e il codice motivo X'00F50018'.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore imprevisto e correggere il problema.

Consultare il manuale *z/OS MVS Programming: Sysplex Services Reference* per una spiegazione del codice motivo e di ritorno dalla richiesta IXCSETUS.

CSQ5014I

csect - name Connessione a db2-name lost, Db2 terminata in modo anomalo

Spiegazione

Il gestore code ha ricevuto una notifica di terminazione anomala dal sottosistema Db2 a cui è connesso.

Azione di sistema

Il gestore code ripulirà la connessione al sottosistema Db2 e tenterà di riconnettersi. Se è stato specificato un nome di collegamento del gruppo Db2 nel parametro di sistema QSGDATA, potrebbe verificarsi una connessione a un Db2 differente.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo della chiusura anomala di Db2 . Risolvere il problema e tentare di riavviare il sottosistema Db2 .

CSQ5015I

csect - name Connessione a *db2-name* lost, Db2 chiusura forzata

Spiegazione

Il gestore code ha ricevuto una notifica di terminazione STOP FORCE dal sottosistema Db2 a cui è connesso.

Azione di sistema

Il gestore code ripulirà la connessione al sottosistema Db2 e tenterà di riconnettersi. Se è stato specificato un nome di collegamento del gruppo Db2 nel parametro di sistema QSGDATA, potrebbe verificarsi una connessione a un Db2 differente.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo dell'arresto forzabile di Db2 . Riavviare il sottosistema Db2 .

CSQ5016I

csect - name Connessione a *db2-name* quiesce, Db2 in fase di chiusura

Spiegazione

Il gestore code ha ricevuto una notifica di chiusura STOP QUIESCE dal sottosistema Db2 a cui è connesso.

Azione di sistema

Il gestore code sospenderà tutte le attività del server Db2 e si disconnetterà dal sistema secondario Db2 in modo che possa essere arrestato. Si tenterà quindi di riconnettersi. Se è stato specificato un nome di collegamento del gruppo Db2 nel parametro di sistema QSGDATA, potrebbe verificarsi una connessione a un Db2 differente.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il sistema secondario Db2 in modo che le operazioni della coda condivisa possano riprendere.

CSQ5019I

csect - name Disconnesso da Db2 *db2-name*

Spiegazione

Il gestore code si è disconnesso correttamente dal sottosistema Db2 .

Azione di sistema

Se la disconnessione è dovuta a Db2 STOP MODE (QUIESCE) il gestore code tenterà di riconnettersi al sottosistema Db2 .

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ5020E

csect - name Errore SQL, tabella *nome - tabella* non definita in Db2

Spiegazione

Il gestore code ha tentato di accedere a una delle tabelle Db2 . Db2 ha restituito un codice SQL che indica che la tabella non esiste.

Azione di sistema

La richiesta ha esito negativo e l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutte le attività di MQ per configurare l'ambiente Db2 siano state completate correttamente e che il nome del gruppo di condivisione dati Db2 corretto sia stato specificato nel parametro di sistema QSGDATA.

CSQ5021E

csect - name errore SQL, indice della tabella *nome - tabella* non generato in Db2

Spiegazione

Il gestore code ha tentato di accedere a una delle tabelle Db2 . Db2 ha restituito un codice SQL che indica che l'indice per la tabella specificata non è stato creato.

Azione di sistema

La richiesta ha esito negativo e l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutte le attività di MQ per configurare l'ambiente Db2 siano state completate correttamente e che il nome del gruppo di condivisione dati Db2 corretto sia stato specificato nel parametro di sistema QSGDATA.

CSQ5022I

csect - name Connessione in sospeso a Db2 utilizzando *connect - name* terminata, gestore code in fase di chiusura

Spiegazione

La richiesta di connessione in sospeso a Db2 è stata terminata a causa di una richiesta STOP QMGR.

Azione di sistema

La connessione in attesa a Db2 viene annullata e la chiusura del gestore code continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ5023E

csect - name Errore SQL, impossibile accedere alla tabella *nome - tabella*

Spiegazione

Un tentativo del gestore code di accedere a una delle tabelle ha restituito un codice SQL che indica che l'accesso alla risorsa indicata non è riuscito.

Azione di sistema

La richiesta ha esito negativo e l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Questo messaggio sarà seguito dal messaggio CSQ5009E che contiene i dettagli completi delle informazioni restituite da Db2 che devono essere utilizzate insieme ai messaggi nel log Db2 per diagnosticare il problema.

La causa più probabile di questo problema è la contesa per una risorsa Db2 , specialmente su un sistema molto utilizzato. In tal caso, il problema è temporaneo; ripetere l'azione che ha generato l'errore.

In caso contrario e il problema persiste, determinare dal messaggio e dal log Db2 la risorsa interessata ed eseguire le azioni di ripristino necessarie per sbloccare la risorsa. Tale problema potrebbe essere causato da un errore Db2 durante l'aggiornamento di una delle tabelle Db2 , che verrà indicata nella registrazione Db2 .

CSQ5024E

csect - name Impossibile aggiornare lo stato del gestore code, RC=*codice - ritorno*

Spiegazione

Durante l'elaborazione di avvio e arresto, il gestore code tenta di aggiornare il relativo stato nel CSQ ADMIN_B_QMGR . Questo tentativo ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Nessuna. L'elaborazione di avvio / arresto continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

CSQ5025E

csect - name SQL error, function *function* code=*SQL - code*

Spiegazione

Una chiamata alla funzione SQL specificata da *function* ha restituito un codice diverso da zero specificato da *SQL - code*.

Azione di sistema

L'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Prendere nota dei valori contenuti nel messaggio e contattare il centro di supporto IBM . Consultare il manuale *Db2 for z/OS Messages and Codes* per ulteriori informazioni sul codice di errore.

CSQ5026E

csect - name Impossibile accedere Db2, RRS non è disponibile

Spiegazione

Il gestore code ha tentato di accedere a Db2, ma RRS non è disponibile.

Azione di sistema

Se ciò si verifica durante l'inizializzazione del gestore code, il gestore code attende che RRS diventi disponibile.

Se ciò si verifica in altri momenti, il gestore code termina la connessione a Db2, quindi tenta di riconnettersi. Alcune funzioni del gruppo di condivisione code non sono disponibili fino a quando RRS non viene riavviato e la connessione a Db2 non viene ristabilita.

Risposta del programmatore di sistema

Avvia (o riavvia) RRS.

CSQ5027E

csect - name Si è verificato un errore SQL per la tabella *nome - tabella*, deadlock o timeout (code=*codice - SQL*)

Spiegazione

Una chiamata SQL ha restituito un codice diverso da zero che indica che si è verificata una condizione di timeout o di deadlock.

Azione di sistema

La richiesta ha esito negativo e l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Riprovare il comando o l'applicazione interessata. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM . Consultare il manuale *Db2 for z/OS Messages and Codes* per ulteriori informazioni sul codice di errore.

CSQ5028E

csect - name Impossibile accedere Db2, limite di connessione RRS superato

Spiegazione

Il gestore code ha provato ad accedere a Db2, ma RRS ha raggiunto il limite di connessioni simultanee consentite (IDENTIFYs).

Azione di sistema

Se questo messaggio si verifica durante l'inizializzazione del gestore code, il gestore code attende che una connessione RRS diventi disponibile.

Se questo messaggio viene visualizzato in altre occasioni, il gestore code termina la connessione a Db2 e tenta di riconnettersi. Alcune funzioni del gruppo di condivisione della coda non sono disponibili fino a quando RRS non viene riavviato e la connessione a Db2 non viene ristabilita.

Risposta del programmatore di sistema

Regolare il limite di connessioni RRS, se necessario, quindi avviare (o riavviare) RRS.

Assicurarsi che il parametro di sistema Db2 che controlla il numero massimo di connessioni e utenti simultanei sia corretto. Il parametro Db2 è Max Batch connect (CTHREAD) sul pannello di gestione thread DSNTIPE.

Per una descrizione di questo parametro Db2 per risolvere il problema, consultare la documentazione *Db2 per z/OS*.

CSQ5029E

csect - name Operazione sulla Db2 tabella *nome - tabella* non riuscita

Spiegazione

Un'operazione richiesta per la tabella Db2 indicata non è riuscita. Ad esempio, la tabella potrebbe essere piena o la memoria disponibile potrebbe non essere sufficiente per eseguire la richiesta.

Ciò è più probabile che si verifichi quando si scrivono i dati in una delle tabelle che IBM MQ utilizza per memorizzare messaggi condivisi di grandi dimensioni.

Azione di sistema

Il messaggio CSQ5009E viene emesso fornendo i dettagli dei codici di errore SQL associati. L'operazione richiesta ha esito negativo e l'elaborazione continua. Il messaggio o altri dati non vengono scritti nella tabella.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la causa del problema come indicato dai codici SQL nel messaggio CSQ5009E.

Se la tabella è una delle tabelle utilizzate per la memorizzazione di messaggi condivisi di grandi dimensioni e il problema è dovuto alla memoria insufficiente, ritentare l'operazione in un secondo momento, poiché la condizione potrebbe essere temporanea. Se il problema è dovuto al fatto che la tabella è piena, rimuovere alcuni dei messaggi; ad esempio, avviare un'applicazione che richiama ed elabora i messaggi. Utilizzare il comando MQ DISPLAY GROUP per verificare la presenza di messaggi obsoleti nel tablespace ed eliminarli. Se necessario, aumentare la dimensione della tabella.

CSQ5032I

csect - name La connessione a Db2 *db2-name* nel gruppo di condivisione dati *dsg - name* è sospesa

Spiegazione

Viene emesso in risposta ad un comando SUSPEND QMGR FACILITY (Db2) se è stato completato con esito positivo.

Azione di sistema

Tutte le attività Db2 sono sospese per il gestore code indicato e la connessione a Db2 è interrotta.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare il comando RESUME QMGR FACILITY (Db2) quando si è pronti a riprendere l'attività Db2.

CSQ5033I

csect - name La connessione a Db2 *db2-name* nel gruppo di condivisione dati *dsg - name* viene ripresa

Spiegazione

Il comando RESUME QMGR FACILITY (Db2) è stato completato correttamente, ristabilendo la connessione a Db2.

Azione di sistema

L'attività Db2 viene ripresa per il gestore code denominato.

CSQ5034I

csect - name Sospendi o riprendi Db2 richiesta in sospeso

Spiegazione

È stato immesso un comando SUSPEND o RESUME QMGR FACILITY (Db2), ma tale richiesta è già in sospeso.

Azione di sistema

Nessuna.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere il completamento della richiesta in sospeso, quindi immettere nuovamente il comando, se necessario.

CSQ5035I

csect - name Connessione a Db2 *db2-name* nel gruppo di condivisione dati *dsg - name* già sospeso

Spiegazione

È stato immesso un comando SUSPEND QMGR FACILITY (Db2), ma la connessione al sottosistema Db2 indicato è già sospesa.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQ5036I

csect - name Connessione a Db2 *db2-name* nel gruppo di condivisione dati *dsg - name* non sospeso

Spiegazione

È stato emesso un comando RESUME QMGR FACILITY (Db2), ma la connessione al sottosistema Db2 indicato non viene sospesa.

Azione di sistema

Nessuna.

CSQ5037I

csect - name Nuova funzione non disponibile, gestori code incompatibili nel gruppo di condivisione code

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di avviare il gestore code in modalità nuova funzione, ma alcuni gestori code nel gruppo di condivisione code non hanno una versione sufficiente per coesistere con le nuove funzioni fornite in questo livello di codice, non sono stati avviati in modalità nuova funzione o non dispongono di parametri QSGDATA compatibili.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma alcune funzioni non saranno disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code siano stati avviati in modalità nuova funzione alla versione appropriata, quindi riavviare il gestore code. Consultare [z/OS: OPMODE](#) per ulteriori informazioni sull'esecuzione in modalità nuova funzione

CSQ5038I

csect - name L'attività di servizio dell'attività di servizio non risponde da hh.mm.ss.nnnnnn.
Verificare la presenza di problemi con Db2

Spiegazione

Il gestore code ha rilevato un'attività di servizio *attività di servizio* che sta impiegando troppo tempo per elaborare una richiesta avviata alle hh.mm.ss.nnnnnn.

Azione di sistema

L'elaborazione continua, ma alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare se vi sono problemi con Db2 o RRS che impediscono loro di rispondere alle richieste IBM MQ. Ad esempio, il limite Db2 CTHREAD è stato superato o Db2 è in esecuzione lentamente perché ha poche risorse come CPU, capacità I/O o memoria; oppure Db2 è in attesa di spazio di log.

CSQ5039I

Informazioni sull'errore SQL *csect - name*

Spiegazione

Si è verificato un errore SQL. Seguono ulteriori informazioni diagnostiche direttamente da Db2.

Azione di sistema

Consultare il precedente messaggio di errore del gestore Db2.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare la causa dell'errore SQL e correggere il problema.

CSQ5100I

report VISUALIZZA GRUPPO ...

Spiegazione

Questo messaggio è la risposta iniziale al comando DISPLAY GROUP. È seguito dal messaggio CSQ5102I che è un report formattato dei gestori code nel gruppo.

Azione di sistema

L'elaborazione continuerà normalmente.

CSQ5102I

Gestori code nel gruppo *nome gruppo*

Spiegazione

Questo messaggio fa parte delle risposte al comando DISPLAY GROUP. Fornisce informazioni su ciascun gestore code nel gruppo, come segue:

Name	Num	Prefix	Status	Ver	Db2	Connection	name	num	cpf	qmgr-stat	vrn	db2-id
conn-stat : End of queue managers report												

dove:

nome

Il nome del gestore code.

num

Il numero generato internamente del gestore code nel gruppo.

CPF

Il prefisso dei comandi del gestore code.

qmgr - stat

Lo stato corrente del gestore code:

ATTIVO

Il gestore code è in esecuzione.

NON ATTIVO

Il gestore code non è in esecuzione, poiché è stato terminato normalmente.

NON RIUSCITO

Il gestore code non è in esecuzione, poiché è stato terminato in modo anomalo.

CREATO

Il gestore code è stato definito per il gruppo, ma non è stato ancora avviato.

SCONOSCIUTO

Impossibile determinare lo stato.

VRM

Il livello di funzione del gestore code. Il valore è un numero di 3 cifre, dove:

ERRORE! DATI SEGMENTO DANNEGGIATI, SEGDATA=v

è il numero di versione

r

è il numero di release

m

è il numero di modifica.

db2-id

Il nome del sottosistema o del gruppo Db2 a cui si connette il gestore code.

conn - stat

Lo stato corrente della connessione a Db2:

ATTIVO

Il gestore code è in esecuzione e connesso a Db2.

IN SOSPESO

Il gestore code è in esecuzione ma non è connesso perché Db2 è stato terminato normalmente.

NON RIUSCITO

Il gestore code è in esecuzione ma non è connesso perché Db2 è terminato in modo anomalo.

NON ATTIVO

Il gestore code non è in esecuzione e non è connesso a Db2.

SCONOSCIUTO

Impossibile determinare lo stato.

Eccezionalmente, l'ultima riga potrebbe essere:

Report terminated, too many lines

se il report è stato generato in risposta a un comando da una console z/OS e sono state generate più di 253 righe di risposta. Vengono restituite solo 253 righe di risposta.

Report terminated

se si è verificato un errore nell'ottenimento delle informazioni. L'errore è descritto nei seguenti messaggi.

Azione di sistema

L'elaborazione continuerà normalmente.

CSQ5103I

Messaggi obsoleti in Db2 per il gruppo *nome - gruppo*

Spiegazione

I messaggi vengono normalmente eliminati automaticamente da Db2, ma in circostanze eccezionali i messaggi obsoleti possono rimanere. Questo identifica tali messaggi, come segue:

```
LEID msg-id : End of messages report
```

dove:

id-messaggio

è l'identificativo del messaggio.

Eccezionalmente, l'ultima riga potrebbe essere:

```
Report terminated, too many lines
```

se il report è stato generato in risposta a un comando da una console z/OS e sono state generate più di 253 righe di risposta. Vengono restituite solo 253 righe di risposta.

```
Report terminated
```

se si è verificato un errore nell'ottenimento delle informazioni.

Azione di sistema

L'elaborazione continuerà normalmente.

Risposta del programmatore di sistema

Eliminare i messaggi obsoleti da Db2. Ad esempio, utilizzare SPUFI per immettere il comando SQL

```
DELETE FROM CSQ.ADMIN_B_MESSAGES      WHERE QSGNAME = 'group-name' AND      LEID = 'msg-id';
```

CSQ5113I

Il gestore code non è in un gruppo di condivisione code

Gravità

0

Spiegazione

È stato immesso un comando che richiede un gruppo di condivisione code, ma il gestore code non è in un gruppo.

Azione di sistema

Il comando non viene attivato.

CSQ5116E

Chiamata *nome - chiamata* non riuscita, rc=*rc* reason=*reason*

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando DISPLAY GROUP, una chiamata dei servizi CF (Coupling Facility) utilizzata per ottenere informazioni non è riuscita. *rc* è il codice di ritorno e *motivo* è il codice motivo (entrambi in esadecimale) dalla chiamata.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata. Viene emesso il seguente messaggio per identificare quale tipo di informazioni si stava ottenendo.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *z/OS MVS Programming Sysplex Services Reference*. manuale per informazioni sui codici di ritorno e di errore dalla chiamata.

CSQ5117E

Informazioni non disponibili per il gruppo *nome - gruppo* - motivo

Gravità

8

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando DISPLAY GROUP, non sono state ottenute le informazioni per il gruppo, per il *motivo* indicato:

ERRORE

Una chiamata ai servizi CF non è riuscita, come indicato nel precedente messaggio CSQ5116E .

MODIFICATO

La dimensione del gruppo è stata modificata.

Azione di sistema

L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Risolvere il problema di conseguenza.

Messaggi del preprocessore dei comandi generalizzati (CSQ9...)

CSQ9000E

'*parola chiave*' appare più di una volta

Spiegazione

La parola chiave denominata viene visualizzata più di una volta nel comando. Questo messaggio verrà emesso per ogni ricorrenza della parola chiave dopo la prima.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente. Consultare [Creazione di script di comando](#) per informazioni sulle regole per la generazione di comandi.

CSQ9001E

'*parola chiave*' non è valido

Spiegazione

La parola chiave denominata è sconosciuta o non definita. Potrebbe non essere scritto correttamente o potrebbe non essere applicabile al comando in fase di elaborazione.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente. Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni sul comando.

CSQ9002E

Parentesi non bilanciate dopo '*parola chiave*'

Spiegazione

Dopo la parola chiave *parola chiave* è stata trovata una combinazione di parentesi non valida. Una parentesi di chiusura deve seguire una parentesi di apertura prima che si verifichi qualsiasi altra parentesi di apertura.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente. Consultare [Creazione di script di comando](#) per informazioni sulle regole per la generazione di comandi.

CSQ9003E

Il parametro '*parola chiave*' contiene apostrofi non bilanciati

Spiegazione

Un numero dispari di apostrofi è presente in un valore di parametro della parola chiave *parola chiave*. Se il parametro è una stringa tra virgolette, deve avere un apice ad ogni estremità della stringa. Se un apostrofo deve apparire all'interno della stringa, devono essere immessi due apostrofi adiacenti. Se il parametro è un valore esadecimale, deve essere immesso come X'hex-characters '.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente. Consultare [Creazione di script di comando](#) per informazioni sulle regole per la generazione di comandi.

CSQ9004E

Il parametro '*keyword*' specifica l'intervallo (:) in modo non corretto

Spiegazione

Un parametro della parola chiave *parola chiave* specifica un intervallo di valori non corretto. Il carattere utilizzato per indicare un intervallo è un carattere due punti (:); il formato è *limite inferiore:limite superiore*.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per verificare che il comando che si sta utilizzando consenta un intervallo per la parola chiave fornita. Correggere l'errore e immettere nuovamente il comando.

CSQ9005E

Il parametro '*keyword*' non soddisfa le regole generiche

Spiegazione

Per la parola chiave *keyword*, i valori dei parametri possono essere generici, ma il valore specificato non è conforme alle regole per un valore generico. Il valore non è conforme a queste regole per uno dei motivi seguenti:

- Il valore contiene un asterisco (*) che non è l'ultimo carattere.
- Il valore contiene un punto interrogativo (?) o due punti (:).

- La parola chiave è WHERE e il valore è un singolo asterisco.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando, correggere il parametro della parola chiave e immettere nuovamente il comando. Consultare [Comandi MQSC](#) per una descrizione della parola chiave e come immettere il comando.

CSQ9006E

Il parametro '*parola chiave*' utilizza l'asterisco (*) in modo non corretto

Spiegazione

Per la parola chiave *parola chiave*, è stato utilizzato un asterisco (*) in un parametro. Le alternative sono:

- L'asterisco non era l'ultimo o unico carattere nel valore. Esempi non corretti sono NAME (BL* CK) e NAME (*LUE); una specifica corretta è NAME (BL*) o NAME (*).
- Esiste un elenco di valori di parametro, ad esempio DETAIL (1, *).

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per verificare che il comando che si sta utilizzando consenta la specifica di '*' per la parola chiave fornita. Correggere l'errore e immettere nuovamente il comando.

CSQ9007E

È necessario specificare '*keyword1*' o '*keyword2*'

Spiegazione

Il comando richiede che sia specificata la parola chiave *keyword1* o la parola chiave *keyword2*, ma non è stata immessa alcuna parola chiave nel comando. Una delle due parole chiave deve essere presente per poter elaborare il comando.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando e includere la parola chiave appropriata. Consultare [Riferimento MQSC](#) per le descrizioni delle due parole chiave e per informazioni sulle regole per la creazione dei comandi.

CSQ9008E

'*parola chiave*' non può essere negata

Spiegazione

I caratteri di negazione (NO) appaiono davanti alla parola chiave *parola chiave*, ma la negazione di questa parola chiave non è consentita.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente. Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare [Creazione di script di comandi](#).

CSQ9009E

'*parola chiave*' non specificata

Spiegazione

La parola chiave *parola chiave* deve essere presente, ma non è stata immessa. Questa parola chiave deve essere presente affinché il comando venga elaborato correttamente.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando ed emettere nuovamente il comando includendo la parola chiave specificata. Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQ9010E

Parametro richiesto per '*parola chiave*' non specificato

Spiegazione

Per la parola chiave *parola chiave*:

- È necessario specificare uno o più parametri, ma non è stato immesso alcun parametro.
- È necessario specificare un numero fisso di parametri, ma sono stati immessi meno parametri.

Ad esempio, la parola chiave USERDATA deve avere un parametro che sia una stringa di caratteri. L'immissione di USERDATA () non ha alcun significato; è necessario immettere una stringa (ad esempio, USERDATA (MY_DATA)) oppure, se si desidera rimuovere questo attributo, è necessario immettere USERDATA (").

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando, fornire i parametri appropriati per la parola chiave specificata e immettere nuovamente il comando. Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare [Comandi MQSC](#).

CSQ9011E

Parametri non consentiti per '*parola chiave*'

Spiegazione

Non è possibile specificare alcun parametro per la parola chiave *parola chiave*. Questo messaggio viene emesso per ogni parametro non valido, quindi può essere emesso più di una volta per un comando.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando, correggere l'errore ed emettere nuovamente il comando. Consultare [Creazione di script di comando](#) per dettagli su come immettere il comando.

CSQ9012E

Il parametro '*parola chiave*' non è esadecimale

Spiegazione

I valori di parametro per la parola chiave *parola chiave* devono essere valori esadecimali. I caratteri esadecimali sono le cifre numeriche da 0 a 9 e le lettere da A a F, in maiuscolo o in minuscolo. Il valore può essere facoltativamente specificato utilizzando la notazione stringa esadecimale X'hex characters'; ad esempio, *keyword*(123ABC) e *keyword*(X'123ABC') sono sinonimi.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando ed emettere nuovamente il comando, assicurandosi che i parametri per la parola chiave indicata siano valori esadecimali.

CSQ9013E

'*parola chiave*' parametro '*valore - parametro*' la lunghezza è maggiore di *nn*

Spiegazione

Il valore del parametro *valore - parametro* per la parola chiave *parola chiave* supera il limite di *nn* caratteri in lunghezza.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando. Per un elenco di parametri accettabili, consultare [Comandi MQSC](#) . Correggere l'errore e immettere nuovamente il comando.

CSQ9014E

Più di *nn* parametri per '*parola chiave*'

Spiegazione

Sono stati specificati troppi parametri per la parola chiave *parola chiave*. È possibile specificare al massimo *nn* parametri. Oltre a immettere troppi parametri, ciò potrebbe essere causato anche da una parentesi di chiusura mancante non ancora rilevata.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando, utilizzando non più del limite specificato di parametri per la parola chiave fornita. Consultare [Riferimento MQSC](#) per ulteriori dettagli e per informazioni sulle regole per la creazione dei comandi.

Se questo errore si verifica mentre si utilizzano i nomi di connessione con il programma CSQUTIL, è necessario racchiudere alcune variabili tra virgolette singole. Per ulteriori informazioni, consultare [CSQUTIL](#) .

CSQ9015E

Il parametro '*valore - parametro*' non è accettabile per '*parola chiave*'

Spiegazione

Il valore parametro *valore - parametro* non è un valore accettabile per la parola chiave *parola chiave*. Le alternative sono:

- Il parametro della parola chiave può essere uno di una serie di valori carattere, ma il valore specificato non è uno di essi.
- Il parametro della parola chiave può essere un valore numerico limitato, ma il valore specificato è fuori dai limiti.
- Il parametro della parola chiave può essere numerico o uno di una serie di valori carattere, ma il valore specificato non è né numerico né uno della serie.
- La parola chiave è WHERE e il primo parametro (la parola chiave del filtro) non è una delle parole chiave accettabili per il comando.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente. Consultare [Riferimento MQSC](#) per un elenco di valori accettabili e per informazioni sulle regole per la creazione dei comandi.

CSQ9016E

Richiesta comando '*cmd*' non autorizzata

Spiegazione

Il comando richiede un livello di autorizzazione di cui non si dispone, per il comando stesso o per la risorsa su cui sta operando.

Azione di sistema

Il comando non viene eseguito. L'elaborazione è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il programmatori di sistema responsabile della sicurezza del sistema e richiedere che questa persona conceda l'autorizzazione ad utilizzare il comando. In caso contrario, è necessario che qualcuno autorizzato emetta il comando.

CSQ9017E

Errore durante l'elaborazione del comando '*cmd*'

Spiegazione

Il preprocessore del comando è terminato in modo anomalo durante l'elaborazione del comando visualizzato nel messaggio. L'errore viene registrato in SYS1.LOGRCe viene richiesto un dump SVC. Il comando potrebbe essere stato completato parzialmente. Esaminare eventuali messaggi di risposta precedenti per determinare cosa è stato fatto.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando ed emettere nuovamente il comando. Se il problema si ripresenta, raccogliere le voci elencate nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di supporto IBM .

CSQ9018E

csect - name Memoria insufficiente per elaborare il comando '*cmd*'

Spiegazione

Il preprocessore dei comandi non è stato in grado di ottenere memoria sufficiente per completare l'elaborazione dei messaggi di risposta generati dal comando.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Se il problema persiste, potrebbe essere necessario aumentare la dimensione della regione utilizzata dal gestore code o dall'iniziatore del canale oppure potrebbe essere necessario ridurre il numero di lavori in esecuzione nel proprio sistema.

CSQ9019E

Il comando '*cmd*' non è valido

Spiegazione

Il comando, che inizia con *cmd*, non è valido. Ciò potrebbe essere dovuto a:

- il verbo del comando è sconosciuto
- non è stata specificata alcuna parola chiave o non è stata specificata alcuna parola chiave valida come parola chiave secondaria per il comando

- Errore di sintassi all'inizio del comando

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente. Consultare [Riferimento MQSC](#) per il formato del comando corretto e per informazioni sulle regole per la generazione dei comandi.

CSQ9020E

'*keyword1*' e '*keyword2*' non possono essere entrambi specificati

Spiegazione

Il comando non consente la parola chiave *keyword1* e la parola chiave *keyword2* da specificare insieme.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando, omettendo la parola chiave inappropriata. Consultare [Riferimento MQSC](#) per le descrizioni delle due parole chiave e come immettere il comando.

CSQ9022I

csect - name 'cmd' NORMAL COMPLETION

Spiegazione

Tutta l'elaborazione sincrona per il comando è stata completata correttamente. Qualsiasi attività eseguita in modo asincrono per conto del comando potrebbe essere ancora in esecuzione quando viene visualizzato questo messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione sincrona per il comando è completa.

CSQ9023E

csect - name 'cmd' ANORMALE COMPLETAMENTO

Spiegazione

Il comando non è stato completato correttamente. Il comando ha emesso uno o più messaggi di errore prima di questo messaggio.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Seguire le istruzioni per gli altri messaggi associati all'errore.

CSQ9025E

'*valore - parametro*' non è accettabile con il parametro 'WHERE' '*filter - keyword*'

Spiegazione

I valori di parametro per la parola chiave WHERE sono incompatibili. La parola chiave WHERE deve avere tre parametri, *filter - keyword*, *operatore filter - value*. L'errore è uno dei seguenti:

- Il parametro dell'operatore non è appropriato per il tipo di valori di parametro richiesti dalla parola chiave del filtro. Ad esempio, la parola chiave del filtro richiede uno di una serie di valori di parametro, ma l'operatore non è EQ o NE.
- Il parametro valore filtro supera il limite di lunghezza per i valori parametro della parola chiave filtro.
- Il parametro valore filtro non è un valore valido come valore della parola chiave filtro. Ad esempio:

- La parola chiave del filtro richiede un valore di parametro numerico, ma il parametro del valore del filtro non è numerico.
- La parola chiave del filtro richiede una serie di valori di parametro, ma il parametro del valore del filtro non è uno di essi.
- La parola chiave del filtro richiede un valore di parametro numerico limitato, ma il parametro del valore del filtro è fuori dai limiti.
- La parola chiave di filtro richiede un nome di sistema o oggetto, ma il parametro del valore di filtro non è costituito solo da caratteri validi per tale nome.

A seconda dell'errore, *parametro - valore* può essere il parametro operatore o il parametro valore filtro.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente. Consultare [Riferimento MQSC](#) per informazioni sui parametri per la parola chiave WHERE.

CSQ9026E

Il parametro '*keyword*' non soddisfa le regole del nome

Spiegazione

I valori dei parametri per la parola chiave *parola chiave* sono nomi e pertanto devono essere costituiti solo da caratteri validi per il particolare tipo di nome, nome oggetto o nome sistema. I caratteri validi per il nome oggetto sono lettere maiuscole A-Z, lettere minuscole a - z, numeri 0-9, punto (.), barra (/), sottolineatura (_) e simbolo di percentuale (%). I caratteri validi per il nome di sistema sono caratteri maiuscoli A-Z e numeri 0-9; il primo carattere non deve essere numerico.

Questo messaggio viene emesso se il nome specificato contiene caratteri non validi o se il nome è tutto vuoto nei casi in cui non è consentito un nome tutto vuoto.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando ed emettere nuovamente il comando verificando che i parametri per la parola chiave indicata siano del tipo richiesto. Consultare [Riferimento MQSC](#) per una descrizione della parola chiave e come immettere il comando.

CSQ9028E

Il parametro '*parola chiave*' non è numerico

Spiegazione

I valori di parametro per la parola chiave *keyword* devono essere composti solo da valori numerici.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando ed emettere nuovamente il comando verificando che i parametri per la parola chiave indicata siano del tipo richiesto. Consultare [Riferimento MQSC](#) per una descrizione della parola chiave e come immettere il comando.

CSQ9029E

csect - name Errore durante l'elaborazione di un comando

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'elaborazione di un comando. Il comando potrebbe essere stato eseguito o meno. L'errore è stato registrato nel log degli errori di sistema (SYS1.LOGREC) ed è stato tentato un dump SVC.

È possibile ricevere questo messaggio se non si dispone di ECSA sufficiente.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando ed emettere nuovamente il comando. Se non è possibile risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati nella sezione Determinazione dei problemi e contattare il centro di supporto IBM .

CSQ9030E

Il parametro '*parola chiave*' non può essere generico

Spiegazione

Il parametro per la parola chiave *parola chiave* specifica un valore generico utilizzando un asterisco (ad esempio, ABC*), ma un valore generico non è consentito per tale parola chiave.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando, correggere il parametro della parola chiave e immettere nuovamente il comando. Consultare [Riferimento MQSC](#) per una descrizione della parola chiave e come immettere il comando.

CSQ9031E

Errore di sintassi dopo '*parola chiave*'

Spiegazione

Il testo che segue la parola chiave indicata contiene una sintassi non valida. Ciò è in genere causato dalla specifica di una sequenza non corretta di caratteri speciali, come ad esempio uguale (=), virgola (,), due punti (:) o parentesi.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando, esaminando il testo che segue la parola chiave denominata. Assicurarsi di aver seguito le regole per la voce di comando e reimmettere il comando. Consultare [Creazione di script di comando](#) per informazioni sulle regole per la generazione di comandi.

CSQ9032E

La funzione richiesta non è disponibile

Spiegazione

Si è tentato di richiamare un processore comandi che non è stato caricato.

Azione di sistema

La funzione richiesta non viene eseguita.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando, per determinare quale comando ha causato l'errore.

CSQ9033E

Il comando supera la lunghezza consentita

Gravità

8

Spiegazione

Il comando è così grande che il formato interno ha superato la lunghezza massima consentita. La dimensione della forma interna del comando è influenzata sia dalla lunghezza che dalla complessità del comando. (Ad esempio, è stato effettuato un tentativo di utilizzare le operazioni e i pannelli di controllo per creare un elenco nomi contenente troppi nomi.)

Questo messaggio potrebbe essere causato anche da comandi immessi tramite uno dei seguenti:

- i dataset di input di inizializzazione
- la funzione COMMAND del programma di utilità CSQUTIL
- un programma scritto dall'utente che inserisce i comandi nella coda di immissione comandi del sistema, SYSTEM.COMMAND.INPUT

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Se si utilizzano le operazioni e i pannelli di controllo per definire un elenco nomi, utilizzare la funzionalità di modifica per ridurre il numero di nomi nell'elenco. Se si sta immettendo un comando da un'altra parte, determinare quale comando ha causato l'errore e verificare la sintassi di tale comando dai comandi MQSC. Correggere il comando.

CSQ9034E

Il comando non può essere immesso utilizzando il server dei comandi

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di emettere un comando utilizzando il server dei comandi. Il comando non può essere immesso in questo modo.

Il server dei comandi viene utilizzato dai comandi immessi tramite uno dei seguenti:

- la funzione COMMAND di CSQUTIL
- il dataset di input dell'inizializzazione CSQINPX dell'iniziatore di canali
- un programma scritto dall'utente che inserisce i comandi nella coda di immissione comandi del sistema, SYSTEM.COMMAND.INPUT

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

CSQ9035E

csect - name Parola chiave obbligatoria non specificata

Gravità

8

Spiegazione

Il comando richiede la specifica di una serie di parole chiave alternative, ma non ne è stata specificata alcuna.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente. Consultare [Riferimento MQSC](#) per il formato corretto del comando e per informazioni sulle regole per la generazione dei comandi.

CSQ9036E

Comando con '*keyword(parameter - value)*' non consentito quando il gestore code è attivo

Gravità

8

Spiegazione

Il comando ha il valore del parametro specificato per la parola chiave *keyword*. Il comando con questa parola chiave e valore può essere emesso solo quando il gestore code non è attivo.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni su come utilizzare il comando.

CSQ9037E

Il comando deve essere emesso da *ddname*

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di emettere un comando dal dataset di input di inizializzazione specificato. Il comando non può essere immesso da tale dataset.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni su come utilizzare il comando.

CSQ9038E

Il comando deve essere emesso dalla console

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di emettere un comando da una console z/OS o equivalente. Il comando può essere immesso solo in questo modo.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere il comando dalla console z/OS ; non può essere immesso altrove.

Se è stato immesso il comando **DEFINE PSID** dalla console, è necessario includere il parametro DSN aggiuntivo affinché il comando venga completato correttamente.

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni su come utilizzare il comando.

CSQ9039E

Il comando non può essere emesso dalla console

Gravità

8

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di emettere un comando dalla console z/OS o equivalente. Il comando non può essere immesso in questo modo.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni su come utilizzare il comando.

CSQ9040E

Il comando non può essere immesso da *ddname*

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di emettere un comando dal dataset di input di inizializzazione specificato. Il comando non può essere immesso da tale dataset.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni su come utilizzare il comando.

CSQ9041E

Comando non consentito durante il riavvio

Gravità

8

Spiegazione

Si è tentato di emettere un comando prima del completamento del riavvio, ma il comando non può essere immesso in quel momento. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il comando si trovava nel dataset di input di inizializzazione CSQINP1 .

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Se il comando era nel dataset di input di inizializzazione CSQINP1 , eliminarlo.

CSQ9042E

Il comando con '*parola chiave()*' non può essere immesso da *ddname*

Gravità

8

Spiegazione

Il comando è stato immesso con la parola chiave specificata da un dataset di input di inizializzazione. Il comando con questa parola chiave non può essere immesso da tale dataset.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [Comandi MQSC](#) per informazioni su come utilizzare il comando.

CSQ9045E

'keyword' ha parametri ed è un parametro 'WHERE'

Spiegazione

Il comando specifica la parola chiave WHERE con un parametro della parola chiave del filtro *parola chiave*. Tale parola chiave viene specificata esplicitamente anche con i parametri, il che non è consentito.

Azione di sistema

L'elaborazione per il comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la voce del comando e reimmettere il comando correttamente. Consultare [Riferimento MQSC](#) per informazioni sui parametri per la parola chiave WHERE.

IBM MQ for z/OS codici

Ogni componente di IBM MQ for z/OS può emettere codici e ogni componente utilizza un identificativo esadecimale a due caratteri univoco per i propri messaggi. Utilizzare questo argomento per identificare e interpretare i codici per componenti IBM MQ for z/OS .

Vengono descritti i seguenti tipi di codice:

Codici gestore connessione (X' 94 ')

Se si verifica un codice di errore del gestore connessioni che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.
- Se si utilizzano i pannelli Operazioni e Controllo di WebSphere MQ , il nome del pannello ISPF.

00940001

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e il gestore code termina.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 956](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code.

00940003

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 956](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00940004

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 956](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00940007

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 956](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00940008

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e il gestore code termina.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 956](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code.

00940028

Si è verificato un trap diagnostico richiesto.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Ciò si verifica solo se il centro di supporto IBM ha richiesto l'acquisizione di un dump per facilitare la diagnostica del problema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 956](#) e contattare il centro di supporto IBM .

0094002B

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione ALESERV.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. Il codice di errore di ALESERV si trova nel registro 2 del dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 956](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code.

Codici gestore argomenti ('X'A3')

Se si verifica un codice motivo del gestore argomenti che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.
- Se si utilizzano i pannelli Operazioni e Controllo di WebSphere MQ , il nome del pannello ISPF.

00A30001, 00A30002, 00A30052, 00A30053, 00A30054, 00A30061, 00A30062, 00A30064, 00A30065, 00A30066, 00A31000

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 958](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00A30042

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando.

Se questo errore si verifica insieme a un messaggio CSQY227E , il problema è una mancanza di memoria a 64 bit.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 958](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Si consiglia di aumentare il valore del parametro MEMLIMIT. Per ulteriori informazioni, consultare [Memoria spazio di indirizzo](#).

00A30072, 00A30073, 00A30074, 00A30075, 00A30076, 00A30077

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione del commit.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 958](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici adattatore batch (X'C2')

00C20001

Il programma CSQBSRV ha rilevato una richiesta per una funzione non esistente. CSQBSRV viene richiamato dalle applicazioni batch e RRS - batch tramite uno stub come CSQBSTUB, CSQBRSI o CSQBRSTB.

Azione di sistema

Il programma di applicazione termina in maniera anomala, ma MQ continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

La causa più probabile di questo problema è una versione non compatibile di CSQBSRV e dello stub. Se questa non è la causa del problema, ottenere gli elementi diagnostici elencati in questo argomento e contattare il centro di supporto IBM .

- Elenco programmi di applicazione
- Log del lavoro del gestore code
- PSW e registri al punto di errore

00C20009

L'attività che ha avviato un thread MQ asincrono (per l'utilizzo di messaggi asincroni o l'ascolto di eventi asincroni) è terminata prima della fine del thread asincrono avviato. Questa interruzione viene generata sul thread MQ asincrono, poiché l'elaborazione non può continuare dopo il rilascio delle risorse assegnate dal thread originale.

Azione di sistema

Il programma di applicazione termina in maniera anomala, ma MQ continua l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Accertarsi che venga richiamato MQDISC per tutte le connessioni utilizzate per avviare i thread asincroni prima di terminare l'attività che ha creato la connessione.

00C2000A, 00C2000B, 00C2000C, 00C2000D, 00C2000E, 00C2000F

Si è verificato un errore durante l'elaborazione di una chiamata MQCRTMH.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere gli elementi diagnostici elencati in questo argomento e contattare il centro di assistenza IBM .

- Un elenco di programmi applicativi.
- Il log lavori del gestore code.
- Il PSW e la registrazione al punto di errore.

Codici CF (Coupling Facility) (X'C5')

Se si verifica un codice motivo CF che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM . Riavviare il gestore code, se necessario.

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.
- Se si utilizzano i pannelli Operazioni e Controllo di WebSphere MQ , il nome del pannello ISPF.
- Un dump della struttura CFS (coupling facility structure).

00C50006

Un backup o un recupero di una struttura CF ha avuto esito negativo perché il gestore code non è connesso a un sottosistema Db2 .

Azione di sistema

Il backup della struttura CF o l'elaborazione del ripristino sono terminati.

Risposta del programmatore di sistema

Configurare il sistema secondario Db2 in modo che il gestore code possa connettersi ad esso.

00C50012

L'elaborazione della struttura CF ha avuto esito negativo perché la struttura CF è diventata piena durante l'azione.

Azione di sistema

L'elaborazione della struttura CF è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della struttura CF.

00C50014

Il sottosistema Db2 a cui è connesso il gestore code ha restituito un codice motivo non previsto.

Azione di sistema

L'operazione corrente è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Analizzare la causa dell'errore, come riportato nei messaggi precedenti.

00C50050

La struttura CF è in corso di recupero e non può essere utilizzata fino a che il recupero non è completo.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere il completamento del ripristino della struttura, quindi emettere nuovamente il comando. Utilizzare il comando DISPLAY CFSTATUS per visualizzare lo stato delle strutture CF.

00C50064

Un backup o un recupero di una struttura CF ha avuto esito negativo perché le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per WebSphere MQ non consentono al gestore code di utilizzare strutture al livello richiesto o perché il livello della struttura non è supportato dal livello di comando corrente.

Ad esempio, è possibile che il gestore code sia stato migrato da una versione precedente e che funzioni correntemente con OPMODE=COMPAT e che le strutture CF al livello della struttura elaborata non siano disponibili in modalità di compatibilità.

Per ulteriori informazioni, consultare [z/OS: OPMODE](#).

Azione di sistema

Il backup della struttura CF o l'elaborazione del ripristino sono terminati.

00C5004F

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Indica che è stata immessa una richiesta per una struttura CF, ma la richiesta non può essere eseguita, come spiegato nel messaggio più specifico di accompagnamento.

Gravità

4

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento alla descrizione del messaggio di accompagnamento.

00C5005B

Il recupero della struttura CF non è riuscito perché si è verificato un errore durante la lettura del BSDS di un altro gestore code nel gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

L'elaborazione di recupero della struttura CF viene terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il log per i messaggi del gestore log di recupero che indicano la causa dell'errore.

00C50D00

Un backup di una struttura CF non è riuscito perché un dataset SMDS richiesto non è disponibile.

Azione di sistema

L'elaborazione del backup della struttura CF è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che tutti i dataset SMDS utilizzati per la struttura CF siano disponibili, quindi immettere nuovamente il comando di backup. Se necessario, è possibile utilizzare un comando **RECOVER CFSTRUCT** per ripristinare questi dataset.

00C51001, 00C51004, 00C51005, 00C51006, 00C5100A, 00C51019, 00C5101A, 00C5101B, 00C5101C, 00C5001D

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51021, 00C51022, 00C51023, 00C51024, 00C50025, 00C51026, 00C51027, 00C51028, 00C51029, 00C5002A, 00C5102B, 00C5102C, 00C5102D, 00C5102E, 00C5002F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C5102F

Il gestore code non è riuscito a connettersi alla struttura di amministrazione.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e il gestore code tenta di connettersi alla struttura di amministrazione se diventa nuovamente disponibile. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la configurazione per la struttura di gestione. Questo codice di fine anomala potrebbe essere visualizzato se il gestore code è in esecuzione su una LPAR senza connettività alla struttura di gestione o se la struttura di gestione è stata codificata, ma la LPAR non ha accesso a un coprocessore crittografico.

00C50030, 00C51031, 00C51032, 00C51033, 00C51034, 00C50035, 00C51036, 00C51037, 00C51038, 00C51039, 00C5003A, 00C5103A, 00C5103B, 00C5103C, 00C5103D, 00C5103E, 00C5003F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C50040, 00C51041, 00C51042, 00C51043, 00C51044, 00C50045, 00C51046, 00C51047

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code può terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51051, 00C51052, 00C51053, 00C51054, 00C50055, 00C51056

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code può terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51090, 00C51092, 00C51093

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51094, 00C51095, 00C51096, 00C51097

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C510A1, 00C510A2, 00C510A3, 00C510A4, 00C500A5, 00C510A6, 00C510A7, 00C510A8, 00C510A9, 00C500AA

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C510AB

La struttura CF non è riuscita o la connessione ad essa è stata persa.

Azione di sistema

Ciò potrebbe essere emesso in risposta a un comando, nel cui caso l'elaborazione del comando viene terminata. In alternativa, l'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, se necessario. Ripristinare la struttura; se l'errore si è verificato in risposta ad un comando, reimmetterlo.

00C510AC, 00C510AD

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51100, 00C51101, 00C51102, 00C51103, 00C51104, 00C51105, 00C51106, 00C51107, 00C51108, 00C51109, 00C5110A, 00C5110B, 00C5110C, 00C5110D, 00C5110E, 00C5110F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code può terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51110, 00C51111, 00C51112, 00C51113, 00C51114, 00C51115, 00C51116, 00C51117, 00C51118, 00C51119, 00C5111A, 00C5111B, 00C5111C, 00C5111D, 00C5111E, 00C5111F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51120, 00C51121, 00C51122, 00C51123, 00C51124, 00C51125, 00C51126, 00C51127, 00C51128, 00C51129, 00C5112A, 00C5112B, 00C5112C, 00C5112D, 00C5112E, 00C5112F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51130, 00C51131, 00C51132, 00C51133, 00C51134, 00C51135, 00C51136, 00C51137, 00C51138, 00C51139, 00C5113A, 00C5113B, 00C5113C, 00C5113D, 00C5113E, 00C5113F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code può terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51140, 00C51141, 00C51142, 00C51143, 00C51144, 00C51145, 00C51146, 00C51147, 00C51148, 00C51149, 00C5114A, 00C5114B, 00C5114C, 00C5114D, 00C5114E, 00C5114F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code può terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51150, 00C51151, 00C51152, 00C51153, 00C51154, 00C51155, 00C51156, 00C51157, 00C51158, 00C51159, 00C5115A, 00C5115B, 00C5115C, 00C5115D, 00C5115E, 00C5115F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51160, 00C51161, 00C51162, 00C51163, 00C51164, 00C51165, 00C51166, 00C51167, 00C51168, 00C51169, 00C5116A, 00C5116B, 00C5116C, 00C5116D, 00C5116E, 00C5116F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51170, 00C51171, 00C51172, 00C51174, 00C51175, 00C51176, 00C51177, 00C51178, 00C51179, 00C5117A, 00C5117B, 00C5117C, 00C5117D, 00C5117E, 00C5117F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51173

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività interna che esegue il recupero di un CFSTRUCT termina con il codice di completamento x '5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Questo errore è spesso, ma non esclusivamente, associato a problemi di spazio nella CF (coupling facility).

Verificare che sia disponibile spazio sufficiente in cfstructure.

Un'origine di errore comune è che i valori INITSIZE e SIZE non corrispondono nella politica CFRM. Durante l'utilizzo normale, la struttura è stata espansa tramite l'elaborazione AUTOALTER e il backup della struttura ripristinato riflette questa dimensione.

Tuttavia, è stata assegnata una nuova struttura con l'attributo INITSIZE che è troppo piccolo.

Se i problemi di archiviazione non sono indicati, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C51180, 00C51181, 00C51182, 00C51184, 00C51185, 00C51186, 00C51187, 00C51188, 00C51189, 00C5118A, 00C5118B, 00C5118C, 00C5118D, 00C5118E, 00C5118F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code può terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C51183

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività interna che esegue il recupero di un CFSTRUCT termina con il codice di completamento x '5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Questo errore è spesso, ma non esclusivamente, associato a problemi di spazio nella CF (coupling facility).

Verificare che sia disponibile spazio sufficiente in cfstructure.

Un'origine di errore comune è che i valori INITSIZE e SIZE non corrispondono nella politica CFRM. Durante l'utilizzo normale, la struttura è stata espansa tramite l'elaborazione AUTOALTER e il backup della struttura ripristinato riflette questa dimensione.

Tuttavia, è stata assegnata una nuova struttura con l'attributo INITSIZE che è troppo piccolo.

Se i problemi di archiviazione non sono indicati, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 960 e contattare il centro di supporto IBM.

00C51190, 00C51191, 00C51192, 00C51193, 00C51194, 00C51195, 00C51196, 00C51197, 00C51198, 00C51199, 00C5119A, 00C5119B, 00C5119C, 00C5119D, 00C5119E, 00C5119F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code può terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 960 e contattare il centro di assistenza IBM.

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C511A0, 00C511A1, 00C511A2, 00C511A3, 00C511A4, 00C511A5, 00C511A6, 00C511A7, 00C511A8, 00C511A9, 00C511AA, 00C511AB, 00C511AC, 00C511AD, 00C511AE, 00C511AF

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code può terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 960 e contattare il centro di assistenza IBM.

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C511B0, 00C511B1, 00C511B2, 00C511B3, 00C511B4, 00C511B5, 00C511B6, 00C511B7, 00C511B8, 00C511B9, 00C511BA, 00C511BB, 00C511BC, 00C511BD, 00C511BE, 00C511BF

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code può terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 960 e contattare il centro di assistenza IBM.

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C511C0, 00C511C1, 00C511C2, 00C511C3, 00C511C4, 00C511C5, 00C511C6, 00C511C7, 00C511C8, 00C511C9, 00C511CA, 00C511CB, 00C511CC, 00C511CD, 00C511CE, 00C511CF

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code può terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C511D0, 00C511D1, 00C511D2, 00C511D3, 00C511D4, 00C511D5, 00C511D6, 00C511D7, 00C511D8, 00C511D9, 00C511DA, 00C511DB, 00C511DC, 00C511DD, 00C511DE, 00C511DF

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C511E0, 00C511E1, 00C511E2, 00C511E3, 00C511E4, 00C511E5, 00C511E6, 00C511E7, 00C511E8, 00C511E9, 00C511EA, 00C511EB, 00C511EC, 00C511ED, 00C511EE, 00C511EF

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C511F0, 00C511F1, 00C511F2, 00C511F3, 00C511F4, 00C511F5, 00C511F6, 00C511F7, 00C511F8, 00C511F9, 00C511FA, 00C511FB, 00C511FC, 00C511FD, 00C511FE, 00C511FF

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 960](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C53000

Il Gestore code non può utilizzare la Struttura di gestione perché la sua dimensione è inferiore al minimo richiesto da MQ .

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato con codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della struttura di amministrazione. Consultare il messaggio CSQE022E per ulteriori informazioni.

00C53001

Il gestore code ha rilevato una mancata corrispondenza tra la data / ora di creazione del gruppo di condivisione code nelle tabelle Db2 e la data / ora di creazione associata al nome della struttura nel messaggio CSQE029E.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare la configurazione del gestore code, del gruppo di condivisione code e del gruppo di condivisione dati e stabilire se un gestore code ha configurato la connessione a un gruppo di condivisione dati Db2 diverso.

Se la configurazione del gestore code e del gruppo di condivisione code è corretta, è necessario annullare l'assegnazione della struttura. Dopo aver verificato che vi sono solo connessioni persistenti non riuscite rimanenti per la struttura, annullarne l'allocazione con il comando z/OS

```
SETXCF FORCE,STRUCTURE,STRNAME=ext-struct-name
```

(In questo comando, *ext - struc - name* è formato prefissando il nome della struttura MQ dal messaggio CSQE029E con il nome del gruppo di condivisione code.)

00C53002

Il gestore code non può utilizzare la struttura di amministrazione perché è piena e rimane piena nonostante i ripetuti tentativi di attendere che lo spazio diventi disponibile.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato con codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della struttura di gestione. Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio [CSQE038E](#).

Codici generatore messaggi (X'5C6')

00C60001

MQ ha ricevuto il codice di ritorno X'20 ' durante l'emissione di una richiesta WTO per visualizzare un messaggio della console. Ciò significa che non ci sono buffer di messaggi per MCS (Multiple Console Support) o JES3, oppure c'è un eccesso di area di staging WTO JES3. La richiesta WTO è terminata. Il messaggio della console corrente e tutti i successivi messaggi della console informativa vengono ignorati fino a quando il problema non viene corretto.

Azione di sistema

Un record viene scritto in SYS1.LOGREC. È richiesto un nuovo tentativo e l'esecuzione continua. MQ riprende a emettere messaggi di console quando la condizione viene corretta.

00C60004

Il gestore code non è riuscito a caricare la tabella dei messaggi (CSQFMTAB).

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che la tabella dei messaggi si trovi nella libreria richiesta (SCSQANLx, dove x è la propria lettera nella lingua nazionale), che vi si faccia riferimento correttamente e che tutte le librerie nella concatenazione siano autorizzate APF. Riavviare il gestore code.

00C60005

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM :

- Log del lavoro del gestore code
- Dump di sistema risultante dall'errore

00C60006

Il programma di utilità MQ non è stato in grado di caricare la tabella dei messaggi (CSQFSTAB).

Azione di sistema

Il programma di utilità termina in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi che indicano il motivo per cui CSQFSTAB non è stato caricato. Assicurarsi che la tabella dei messaggi si trovi nella libreria richiesta (SCSQANLx, dove x è la lettera della lingua nazionale) e che vi si faccia riferimento correttamente e inoltrare nuovamente il lavoro.

Il programma di utilità tenta di caricare questo modulo dai data set della libreria nell'istruzione STEPLIB DD dello spazio di indirizzo del programma di utilità.

00C60007

L'adattatore MQ CICS non è stato in grado di caricare la tabella dei messaggi (CSQFCTAB).

Azione di sistema

L'attività del server adattatore MQ CICS termina.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi che indicano il motivo per cui CSQFCTAB non è stato caricato. Assicurarsi che la tabella dei messaggi si trovi nella libreria richiesta (SCSQANLx o SCSQSNLx, dove x è la lettera della lingua nazionale) e che vi si faccia riferimento correttamente.

CSQCSERV tenta di caricare questo modulo dai data set della libreria nell'istruzione STEPLIB DD dello spazio di indirizzo CICS .

00C60008

Il programma di utilità MQ non è riuscito a caricare la tabella dei messaggi (CSQFLTAB).

Azione di sistema

Il programma di utilità termina in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi che indicano il motivo per cui CSQFLTAB non è stato caricato. Assicurarsi che la tabella dei messaggi si trovi nella libreria richiesta (SCSQANLx, dove x è la lettera della lingua nazionale) e che vi si faccia riferimento correttamente e inoltrare nuovamente il lavoro.

Il programma di utilità tenta di caricare questo modulo dai data set della libreria nell'istruzione STEPLIB DD dello spazio di indirizzo del programma di utilità.

00C6000A

Il programma di elaborazione iniziale MQ non è stato in grado di caricare la tabella dei messaggi (CSQ3ECMX).

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la tabella dei messaggi nella libreria richiesta (SCSQSNLx, dove x è la propria lettera della lingua nazionale) e che vi si faccia riferimento correttamente, ed eseguire un IPL del proprio sistema z/OS oppure utilizzare il comando z/OS SETSSI ADD per riavviare il gestore code.

00C6000B

Il componente di accodamento distribuito non è stato in grado di caricare la tabella dei messaggi (CSQFXTAB).

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi che indicano il motivo per cui CSQFXTAB non è stato caricato. Assicurarsi che la tabella dei messaggi si trovi nella libreria richiesta (SCSQANLx, dove x è la propria lettera nella lingua nazionale), che vi si faccia riferimento correttamente e che tutte le librerie nella concatenazione siano autorizzate APF. Riavviare l'iniziatore del canale.

00C6000C

Il controllo dei trigger IMS non è riuscito a caricare la tabella dei messaggi (CSQFSTAB).

Azione di sistema

Il controllo trigger viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi che indicano il motivo per cui CSQFSTAB non è stato caricato. Assicurarsi che la tabella dei messaggi si trovi nella libreria richiesta (SCSQANLx, dove x è la lettera della lingua nazionale) e che vi si faccia riferimento correttamente e riavviare il controllo dei trigger.

00C600F0

Il componente Advanced Message Security non è stato in grado di caricare la tabella dei messaggi (CSQF0TAB).

Azione di sistema

L'avvio del componente Advanced Message Security non riesce durante l'avvio del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi che indicano il motivo per cui CSQF0TAB non è stato caricato. Assicurarsi che la tabella dei messaggi si trovi nella libreria richiesta (SCSQANLx, dove x è la propria lettera nella lingua nazionale), che vi si faccia riferimento correttamente e che tutte le librerie nella concatenazione siano autorizzate APF. Riavviare il gestore code.

Codici di Functional Recovery Manager (X'C7')

00C70010

Durante il tentativo di ripristino da un errore, un controllo di coerenza interno ha indicato una sovrapposizione di memoria o un errore interno.

Azione di sistema

Il controllo viene eseguito sul gestore di terminazione del ripristino z/OS e viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Conservare il dump e contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C70020

Una routine di ripristino della procedura critica è terminata in modo anomalo, causando una fine anomala secondaria.

Azione di sistema

Il controllo è percolato nel gestore di terminazione del ripristino z/OS e in alcuni casi il gestore code termina in modo anomalo. Viene prodotto un dump sia per gli errori primari che secondari.

Risposta del programmatore di sistema

Conservare entrambi i dump e contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

Riavviare il gestore code, se necessario.

00C70030

Una richiesta a z/OS per stabilire un ESTAE ha prodotto un codice di ritorno diverso da zero.

Azione di sistema

È richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Il codice di ritorno da z/OS viene acquisito nel registro 14. Consultare il manuale *MVS Assembler Services Reference* per una spiegazione del codice di ritorno.

00C70040

Questo codice di errore di fine anomala è stato causato da un errore interno di MQ .

Azione di sistema

Il controllo viene eseguito sul gestore di terminazione del ripristino z/OS e viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Conservare il dump e contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

Riavviare il gestore code, se necessario.

Codici del gestore di sicurezza (X'C8')

Se si verifica un codice motivo del gestore della sicurezza che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.

- Se si utilizzano i pannelli Operazioni e Controllo di WebSphere MQ , il nome del pannello ISPF.
- Il comando di sicurezza emesso prima dell'errore.

00C80001

Il tentativo di ottenere la memoria per il gestore della sicurezza ha avuto esito negativo.

Nota: Ciò potrebbe indicare un problema di memoria a livello di sistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dall'errore di memoria.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione con la dimensione della regione consigliata e, in caso contrario, reimpostare il proprio sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, utilizzare questi elementi per diagnosticare la causa del problema:

- Log del lavoro del gestore code
- Informazioni su altri problemi relativi alla memoria
- Dump di sistema risultante dall'errore

00C80002

Il tentativo di ottenere la memoria per il gestore della sicurezza ha avuto esito negativo.

Nota: Questo codice di errore potrebbe indicare un problema di memoria a livello di sistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dall'errore di memoria.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione con la dimensione della regione suggerita e, in caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, utilizzare questi elementi per diagnosticare la causa del problema:

- Log del lavoro del gestore code
- Informazioni su altri problemi relativi alla memoria
- Dump di sistema risultante dall'errore

00C80003

Un tentativo di ottenere un pool secondario di memoria per il gestore della sicurezza ha avuto esito negativo.

Nota: Questo codice di errore potrebbe indicare un problema di memoria a livello di sistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dall'errore di memoria.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione con una dimensione regione appropriata e, in caso contrario, reimpostare il proprio sistema e riavviare il gestore code. Se la dimensione della regione non è la causa del problema, utilizzare questi elementi per diagnosticare la causa del problema:

- Log del lavoro del gestore code
- Informazioni su altri problemi relativi alla memoria
- Dump di sistema risultante dall'errore

00C80004

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code.

00C8000A

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT al gestore di sicurezza esterno (ESM) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C8000B

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = EXTRACT al gestore di sicurezza esterno (ESM) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dell'entità controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C8000C

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = LIST (create) al gestore di sicurezza esterno (ESM) durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe, e il registro 3 l'indirizzo dell'entità, controllato al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C8000D

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto da una delle seguenti chiamate SAF al gestore di sicurezza esterno (ESM) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code:

- RICHIESTA RACROUTE = ESTRAZIONE
- RICHIESTA RACROUTE = ELENCO
- RICHIESTA RACROUTE = STAT

Azione di sistema

Viene prodotto il messaggio CSQH004I contenente i codici di ritorno da SAF e ESM. Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dei codici di ritorno.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel messaggio CSQH004I (nella registrazione lavoro) o nel dump. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza WebSphere MQ, fare riferimento a [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM.

00C8000E

È stata rilevata un'impostazione non prevista per lo switch di sicurezza del sottosistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo del blocco di controllo che contiene l'impostazione dell'interruttore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme a una nota su cosa si prevedeva che lo switch fosse impostato e se era stato definito un profilo per esso o meno, e contattare il centro di supporto IBM.

00C8000F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe interessata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM.

Riavviare il gestore code.

00C80010

Il tentativo di ottenere la memoria per il gestore della sicurezza ha avuto esito negativo.

Nota: Questo codice di errore potrebbe indicare un problema di memoria a livello di sistema.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dall'errore di memoria.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione con la dimensione della regione suggerita e, in caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, utilizzare gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme alle informazioni su eventuali altri problemi.

relativi alla memoria, per diagnosticare la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00C80011

Un tentativo di ottenere un pool secondario di memoria per il gestore della sicurezza ha avuto esito negativo.

Nota: Questo codice di errore potrebbe indicare un problema di memoria a livello di sistema.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dall'errore di memoria.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione con la dimensione della regione suggerita e, in caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, utilizzare gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972, insieme alle informazioni su eventuali altri problemi relativi alla memoria, per diagnosticare la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00C80012

Il tentativo di ottenere la memoria per il gestore della sicurezza ha avuto esito negativo.

Nota: Questo codice di errore potrebbe indicare un problema di memoria a livello di sistema.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dall'errore di memoria.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione con la dimensione della regione suggerita e, in caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, utilizzare gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972, insieme alle informazioni su eventuali altri problemi relativi alla memoria, per diagnosticare la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00C80013

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di una richiesta di sicurezza.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di assistenza IBM .

00C80020

Il tentativo di ottenere la memoria per il gestore della sicurezza ha avuto esito negativo.

Nota: Questo codice di errore potrebbe indicare un problema di memoria a livello di sistema.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dall'errore di memoria.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione con la dimensione della regione suggerita e, in caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, utilizzare gli

elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme alle informazioni su eventuali altri problemi relativi alla memoria, per diagnosticare la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00C80024

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C80025

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C80026

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C80027

È stata rilevata una parola chiave non riconosciuta durante l'elaborazione di un comando REFRESH SECURITY.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della parola chiave che causa il problema.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C80028

Un tentativo di ottenere un pool secondario di memoria per il gestore della sicurezza ha avuto esito negativo. Ciò potrebbe essersi verificato durante l'elaborazione di un comando ALTER SECURITY, di un comando REFRESH SECURITY o durante l'elaborazione automatica del timeout di sicurezza.

Nota: Ciò potrebbe indicare un problema di memoria a livello di sistema.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dall'errore di memoria.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare gli elementi elencati in “Diagnostiche” a pagina 972, insieme alle informazioni su eventuali altri problemi relativi alla memoria, per diagnosticare la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00C80029

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT al gestore di sicurezza esterno (ESM) durante l'elaborazione dello switch di sicurezza per un comando REFRESH SECURITY.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in “Diagnostiche” a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM .

00C80031

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = LIST (create) a ESM (external security manager) durante l'elaborazione di un comando REFRESH SECURITY.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe, e il registro 3 l'indirizzo dell'entità, controllato al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in “Diagnostiche” a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM .

00C80032

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto da una delle seguenti chiamate SAF a ESM (external security manager) durante l'elaborazione di un comando REFRESH SECURITY:

- RACROUTE REQUEST = ELENCO (creazione)
- RACROUTE REQUEST = ELENCO (cancellazione)
- RICHIESTA RACROUTE = STAT

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dei codici di ritorno da SAF e l'ESM.

Nota: Se l'errore si è verificato in una chiamata STAT, l'errore è preceduto da un messaggio CSQH004I contenente i codici di ritorno da SAF e da ESM.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno da SAF e ESM. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare Profili switch. Se non si riesce

a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80033

È stata rilevata un'impostazione non prevista per lo switch di sicurezza del sottosistema durante l'elaborazione di un comando REFRESH SECURITY.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme a una nota su cosa si prevedeva che lo switch fosse impostato e se era stato definito un profilo per esso o meno, e contattare il centro di supporto IBM .

00C80034

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe richiamata al momento del controllo.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C80035

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT al gestore di sicurezza esterno (ESM) durante l'elaborazione dello switch di sicurezza per un comando REFRESH SECURITY.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80036

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = EXTRACT al gestore della sicurezza esterno (ESM) durante l'elaborazione del commutatore di sicurezza per un comando REFRESH SECURITY.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dell'entità controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80037

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = LIST (create) a ESM (external security manager) durante l'elaborazione di un comando REFRESH SECURITY.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe, e il registro 3 l'indirizzo dell'entità, controllato al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM .

00C80038

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto da una delle seguenti chiamate SAF a ESM (external security manager) durante l'elaborazione di un comando REFRESH SECURITY.

- RACROUTE REQUEST = ELENCO (creazione)
- RACROUTE REQUEST = ELENCO (cancellazione)
- RICHIESTA RACROUTE = ESTRAZIONE
- RICHIESTA RACROUTE = STAT

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dei codici di ritorno da SAF e l'ESM.

Nota: Se l'errore si è verificato in una chiamata STAT, l'errore è preceduto da un messaggio CSQH004I contenente i codici di ritorno da SAF e da ESM.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno da SAF e ESM. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM .

00C80039

Un tentativo di ottenere un pool secondario di memoria per un blocco di voci utente del gestore della sicurezza ha avuto esito negativo. Ciò potrebbe essersi verificato durante l'elaborazione del timeout di sicurezza o durante l'elaborazione del comando REFRESH SECURITY.

Nota: Ciò potrebbe indicare un problema di memoria a livello di sistema.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dall'errore di memoria.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972, insieme alle informazioni su eventuali altri problemi relativi alla memoria, per diagnosticare la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00C80040

Si è verificato un errore grave durante l'elaborazione del timeout di sicurezza. È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto dal componente timer di MQ .

Nota: Ciò potrebbe indicare un problema a livello di sistema con il componente del timer o con il temporizzatore di sistema.

Azione di sistema

Vengono emessi i messaggi CSQH009I e CSQH010I . L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dal componente timer che ha causato il problema.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972, insieme alle informazioni su eventuali altri problemi relativi al timer, per diagnosticare la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00C80041

Si è verificato un errore grave durante l'elaborazione del timeout di sicurezza per un comando ALTER SECURITY. È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto dal componente timer di MQ .

Nota: Ciò potrebbe indicare un problema a livello di sistema con il componente del timer o con il temporizzatore di sistema.

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio CSQH010I . L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dal componente timer che ha causato il problema.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972, insieme alle informazioni su eventuali altri problemi relativi al timer, per diagnosticare la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00C80042

Si è verificato un errore grave durante l'inizializzazione della sicurezza durante il tentativo di avviare il timer di sicurezza. È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto dal componente timer di MQ .

Nota: Ciò potrebbe indicare un problema a livello di sistema con il componente del timer o con il temporizzatore di sistema.

Azione di sistema

Viene emesso il messaggio CSQH010I . Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dal componente timer che ha causato il problema.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972, insieme alle informazioni su eventuali altri problemi relativi al timer, per diagnosticare la causa del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00C80043

Si è verificato un grave errore durante l'elaborazione di un comando DISPLAY SECURITY. È stato immesso un parametro nella parola chiave SECURITY, ma non è valido.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di assistenza IBM .

00C80044

Si è verificato un grave errore durante l'elaborazione di un comando ALTER SECURITY. È stato immesso un parametro nella parola chiave SECURITY, ma non è valido.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C80045

Si è verificato un grave errore perché l'ultimo aggiornamento della sicurezza non è stato completato correttamente.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di errore X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Se si è in grado di correggere la causa del problema, è necessario aggiornare nuovamente la sicurezza prima di continuare. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C80046

Un tentativo di ottenere un pool secondario di memoria per i blocchi Utoken del gestore della sicurezza non è riuscito.

Ciò indica che potrebbe esserci un problema di più ampio respiro relativo alla disponibilità di memoria.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme alle informazioni su eventuali altri problemi relativi alla memoria, per diagnosticare la causa del problema.

00C80047

Un tentativo di ottenere un blocco di memoria per un blocco Utoken del programma di gestione della sicurezza ha avuto esito negativo.

Ciò indica che potrebbe esserci un problema di più ampio respiro relativo alla disponibilità di memoria.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme alle informazioni su eventuali altri problemi relativi alla memoria, per diagnosticare la causa del problema. Se hai bisogno di assistenza, contatta il tuo centro di supporto IBM .

00C80050

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80051

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = EXTRACT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dell'entità controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80052

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = LIST (create) a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe, e il registro 3 l'indirizzo dell'entità, controllato al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80053

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto da una delle chiamate SAF riportate di seguito a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del commutatore di sicurezza al tempo di inizializzazione del gestore code.

- RICHIESTA RACROUTE = ESTRAZIONE
- RICHIESTA RACROUTE = ELENCO
- RICHIESTA RACROUTE = STAT

Azione di sistema

Viene prodotto il messaggio CSQH004I contenente i codici di ritorno da SAF e ESM. Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dei codici di ritorno.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel messaggio CSQH004I (nella registrazione lavoro) o nel dump. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80054

È stata rilevata un'impostazione non prevista per lo switch di sicurezza del sottosistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo del blocco di controllo che contiene l'impostazione dell'interruttore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972, insieme a una nota su cosa si prevedeva che lo switch fosse impostato e se era stato definito un profilo per esso o meno, e contattare il centro di supporto IBM .

Riavviare il gestore code.

00C80055

Un conteggio di loop interno è stato superato durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code.

00C80060

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM .

00C80061

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = EXTRACT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dell'entità controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM .

00C80062

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = LIST (create) a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe, e il registro 3 l'indirizzo dell'entità, controllato al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80063

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto da una delle chiamate SAF riportate di seguito a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del commutatore di sicurezza al tempo di inizializzazione del gestore code.

- RICHIESTA RACROUTE = ESTRAZIONE
- RICHIESTA RACROUTE = ELENCO
- RICHIESTA RACROUTE = STAT

Azione di sistema

Viene prodotto il messaggio CSQH004I contenente i codici di ritorno da SAF e ESM. Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dei codici di ritorno.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel messaggio CSQH004I (nella registrazione lavoro) o nel dump. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare Profili switch. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80064

È stata rilevata un'impostazione non prevista per lo switch di sicurezza del sottosistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo del blocco di controllo che contiene l'impostazione dell'interruttore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme a una nota su cosa si prevedeva che lo switch fosse impostato e se era stato definito un profilo per esso o meno, e contattare il centro di supporto IBM .

Riavviare il gestore code.

00C80065

Un conteggio di loop interno è stato superato durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code.

00C80070

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80071

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = EXTRACT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dell'entità controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80072

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = LIST (create) a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe, e il registro 3 l'indirizzo dell'entità, controllato al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80073

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto da una delle chiamate SAF riportate di seguito a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del commutatore di sicurezza al tempo di inizializzazione del gestore code.

- RICHIESTA RACROUTE = ESTRAZIONE
- RICHIESTA RACROUTE = ELENCO

- RICHIESTA RACROUTE = STAT

Azione di sistema

Viene prodotto il messaggio CSQH004I contenente i codici di ritorno da SAF e ESM. Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dei codici di ritorno.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel messaggio CSQH004I (nella registrazione lavoro) o nel dump. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ, consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM.

00C80074

È stata rilevata un'impostazione non prevista per lo switch di sicurezza del sottosistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo del blocco di controllo che contiene l'impostazione dell'interruttore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972, insieme a una nota su cosa si prevedeva che lo switch fosse impostato e se era stato definito un profilo per esso o meno, e contattare il centro di supporto IBM.

00C80075

Un conteggio di loop interno è stato superato durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di assistenza IBM.

Riavviare il gestore code.

00C80080

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM.

00C80081

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = EXTRACT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dell'entità controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare Profili switch. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80082

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = LIST (create) a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe, e il registro 3 l'indirizzo dell'entità, controllato al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80083

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto da una delle chiamate SAF riportate di seguito a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del commutatore di sicurezza al tempo di inizializzazione del gestore code.

- RICHIESTA RACROUTE = ESTRAZIONE
- RICHIESTA RACROUTE = ELENCO
- RICHIESTA RACROUTE = STAT

Azione di sistema

Viene prodotto il messaggio CSQH004I contenente i codici di ritorno da SAF e ESM. Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dei codici di ritorno.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel messaggio CSQH004I (nella registrazione lavoro) o nel dump. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare Profili switch. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80084

È stata rilevata un'impostazione non prevista per lo switch di sicurezza del sottosistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo del blocco di controllo che contiene l'impostazione dell'interruttore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme a una nota su cosa si prevedeva che lo switch fosse impostato e se era stato definito un profilo per esso o meno, e contattare il centro di supporto IBM .

00C80090

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM .

00C80091

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = EXTRACT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dell'entità controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM .

00C80092

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = LIST (create) a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe, e il registro 3 l'indirizzo dell'entità, controllato al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 972 e contattare il centro di supporto IBM .

00C80093

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto da una delle chiamate SAF riportate di seguito a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del commutatore di sicurezza al tempo di inizializzazione del gestore code.

- RICHIESTA RACROUTE = ESTRAZIONE
- RICHIESTA RACROUTE = ELENCO
- RICHIESTA RACROUTE = STAT

Azione di sistema

Viene prodotto il messaggio CSQH004I contenente i codici di ritorno da SAF e ESM. Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dei codici di ritorno.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel messaggio CSQH004I (nella registrazione lavoro) o nel dump. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ, consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM.

00C80094

È stata rilevata un'impostazione non prevista per lo switch di sicurezza del sottosistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo del blocco di controllo che contiene l'impostazione dell'interruttore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme a una nota su cosa si prevedeva che lo switch fosse impostato e se era stato definito un profilo per esso o meno, e contattare il centro di supporto IBM.

Riavviare il gestore code.

00C80095

Un conteggio di loop interno è stato superato durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM.

Riavviare il gestore code.

00C80100

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM.

00C80101

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = EXTRACT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dell'entità controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80102

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = LIST (create) a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe, e il registro 3 l'indirizzo dell'entità, controllato al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80103

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto da una delle chiamate SAF riportate di seguito a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del commutatore di sicurezza al tempo di inizializzazione del gestore code.

- RICHIESTA RACROUTE = ESTRAZIONE
- RICHIESTA RACROUTE = ELENCO
- RICHIESTA RACROUTE = STAT

Azione di sistema

Viene prodotto il messaggio CSQH004I contenente i codici di ritorno da SAF e ESM. Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dei codici di ritorno.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel messaggio CSQH004I (nella registrazione lavoro) o nel dump. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80104

È stata rilevata un'impostazione non prevista per lo switch di sicurezza del sottosistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo del blocco di controllo che contiene l'impostazione dell'interruttore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme a una nota su cosa si prevedeva che lo switch fosse impostato e se era stato definito un profilo per esso o meno, e contattare il centro di supporto IBM .

Riavviare il gestore code.

00C80105

Un conteggio di loop interno è stato superato durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code.

00C80200

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Verificare la propria configurazione di sicurezza (ad esempio, che le classi richieste siano installate e attive). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80201

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = EXTRACT a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del passaggio di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dell'entità controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ , consultare [Profili switch](#). Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80202

Si è verificato un errore grave durante una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = LIST (create) a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe, e il registro 3 l'indirizzo dell'entità, controllato al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel log del lavoro. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C80203

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto da una delle chiamate SAF riportate di seguito a ESM (External Security Manager) durante l'elaborazione del commutatore di sicurezza al tempo di inizializzazione del gestore code.

- RICHIESTA RACROUTE = ESTRAZIONE
- RICHIESTA RACROUTE = ELENCO
- RICHIESTA RACROUTE = STAT

Azione di sistema

Viene prodotto il messaggio CSQH004I contenente i codici di ritorno da SAF e ESM. Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo dei codici di ritorno.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare la documentazione ESM per informazioni sui codici di ritorno visualizzati nel messaggio CSQH004I (nella registrazione lavoro) o nel dump. Per informazioni sull'impostazione degli switch di sicurezza MQ, consultare Profili switch. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di supporto IBM.

00C80204

È stata rilevata un'impostazione non prevista per lo switch di sicurezza del sottosistema.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo del blocco di controllo che contiene l'impostazione dell'interruttore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#), insieme a una nota su cosa si prevedeva che lo switch fosse impostato e se era stato definito un profilo per esso o meno, e contattare il centro di supporto IBM.

Riavviare il gestore code.

00C80205

Un conteggio di loop interno è stato superato durante l'elaborazione dello switch di sicurezza al momento dell'inizializzazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo della classe controllata al momento dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM.

Riavviare il gestore code.

00C80206

È stata rilevata un'impostazione non prevista per il tipo di richiesta su una richiesta di autenticazione.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con un codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il tipo di richiesta in errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM.

Riavviare il gestore code.

00C80207

È stata rilevata un'impostazione non prevista per il tipo di richiesta su una richiesta di autenticazione.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il tipo di richiesta in errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code.

00C81000

Si è verificato un grave errore durante l'elaborazione di un comando REFRESH SECURITY.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di errore X'5C6' e viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene l'indirizzo del blocco di controllo coinvolto nell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 972](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici gestore dati (X'C9')

Se si verifica un codice motivo del gestore dati che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.
- Se si utilizzano i pannelli Operazioni e Controllo di WebSphere MQ , il nome del pannello ISPF.

00C90100

L'oggetto MQ che si stava tentando di creare era troppo grande per essere memorizzato.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90200

Una pagina della serie di pagine richiamata non è valida.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90201

Una pagina della serie di pagine richiamata non è valida. La pagina non era una pagina di intestazione.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90202

Una pagina della serie di pagine richiamata non è valida. La pagina non era una pagina di dati.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90300

MQ non è stato in grado di avviare un'unità di recupero per questa unità di esecuzione.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90301

Si è verificato un errore di registrazione interno per l'unità di esecuzione corrente.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90400

Il gestore dati ha rilevato un record di log non valido.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90401

Il gestore dati ha rilevato un tipo secondario di record di log non valido.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90500

Al gestore dati è stato richiesto di apportare una modifica ad alcuni dati in una pagina, ma la modifica si sarebbe estesa oltre l'elemento dati specifico.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90600

Il gestore dati non è stato in grado di individuare un record logico specifico all'interno di una pagina dati. Il record è stato richiesto per un aggiornamento o per inserire un nuovo record immediatamente dopo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90700

Il gestore dati non è stato in grado di individuare la sua voce *RALE* (*resource access list*) .

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90800

Al gestore dati è stato richiesto di inserire un messaggio su una coda, ma è stato richiesto di assegnare al messaggio una priorità non valida.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90900

Al gestore dati è stato chiesto di richiamare un record logico da una pagina, ma durante il richiamo è stato rilevato che il record non è valido.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90A00

Al gestore dati è stato richiesto di eseguire un'operazione di registrazione del valore con un campo lunghezza non valido.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90B00

Alle routine di recupero spazio è stato chiesto di annullare l'allocazione di una pagina che non si trova in uno stato da annullare.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90C00

Una descrizione del tipo di oggetto inoltrata al gestore dati non è valida.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90D00

Una serie di pagine che in origine era la serie di pagine n viene presentata come una serie di pagine differente, probabilmente perché la procedura JCL dell'attività avviata per il gestore code è stata modificata. Il registro 0 contiene l'identificativo della serie di pagine in errore e il registro 2 contiene l'identificativo a cui era precedentemente associato.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la procedura JCL dell'attività avviata per il gestore code e annullare le modifiche alle istruzioni CSQPnnnn DD che specificano le serie di pagine. Riavviare il gestore code. Se il problema persiste o se non è stata apportata alcuna modifica a queste istruzioni, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C90D01

Il dataset non è riconosciuto come serie di pagine MQ . Ciò può essere dovuto a uno dei seguenti motivi.

- Il dataset non è stato formattato
- Si sta tentando di avviare il gestore code con una versione precedente di MQ e la PTF di migrazione all'indietro per tale release non è installata
- Si sta tentando di avviare il gestore code con una versione precedente di MQ, ma il gestore code era in esecuzione con OPMODE=NEWFUNC alla release successiva e non è possibile eseguire il fallback a una release precedente

Il registro 0 contiene l'identificativo della serie di pagine in errore.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare il codice di errore ed eseguire una delle azioni riportate di seguito:

- formattare la serie di pagine
- installare le PTF di migrazione all'indietro appropriate
- avviare il gestore code con il livello di codice corretto

00C90D02

Questo codice di errore è causato da uno dei seguenti fattori:

- Un tentativo di utilizzare una serie di pagine che è una serie di pagine MQ valida, ma non appartiene a questo gestore code
- Un tentativo di modificare il nome del sottosistema

Nessuna di queste azioni è consentita.

Il registro 0 contiene l'identificativo della serie di pagine in errore.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Se si stava tentando di utilizzare una serie di pagine da un altro gestore code, correggere l'errore. Non tentare di cambiare il nome del gestore code.

00C90D03

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di una chiamata MQGET con l'opzione Contrassegna backout.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90D04

Durante il riavvio, il gestore code ha rilevato che una serie di pagine è stata troncata. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il dataset allocato durante il ripristino di un backup era più piccolo di quello richiesto per conservare i dati di cui è stato eseguito il backup e quindi i dati sono stati troncati. Potrebbe verificarsi anche se la serie di pagine 0 è maggiore della dimensione massima supportata della serie di pagine.

Azione di sistema

L'identificativo della serie di pagine in errore viene inserito nel registro 0. Il riavvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riassegnare correttamente il dataset, ripristinare i dati di cui è stato eseguito il backup, se necessario, e riavviare il gestore code.

00C90E00

Al gestore dati è stato passato un parametro non valido che descrive l'ubicazione di un record logico all'interno di una pagina di dati e di una serie di pagine.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C90F00

È stato richiesto al gestore dati di aggiornare un record logico all'interno di una pagina, ma il record era stato cancellato in precedenza.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91000

Al gestore dati è stato richiesto di richiamare un messaggio da un oggetto che non era una coda locale.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91094, 00C91095, 00C91096, 00C91097

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91101

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91102

MQ ha ricevuto un codice di ritorno che indica un errore dal servizio RRS ATRSROI.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Il codice di ritorno da ATRSROI è nel registro 3. Consultare il manuale *MVS Programming: Resource Recovery* per informazioni sul codice di ritorno.

00C91104

Al gestore dati è stato richiesto di eseguire un'operazione di visualizzazione del messaggio, ma il blocco richiesto non è stato mantenuto.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91200

La routine locate - object del gestore dati interno non è stata in grado di trovare l'oggetto che stava cercando durante l'elaborazione UNDO.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91300

Durante l'avvio del gestore code, è stato effettuato un tentativo di ripristino di un oggetto la cui lunghezza supera una singola pagina di dati. Tuttavia, una delle pagine di dati intermedi non era disponibile e MQ non è stato in grado di recuperare l'oggetto.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91400

Il gestore dati non è stato in grado di accedere alla pagina di intestazione (pagina 0) di una delle serie di pagine.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump. Il numero della serie di pagine con una pagina di intestazione illeggibile è contenuto nel registro 2.

Risposta del programmatore di sistema

1. Cercare un messaggio IEC161I, CSQP060Eo CSQP011E precedente relativo alla serie di pagine menzionata nel registro 2.
2. Verificare quanto segue:
 - Per la serie di pagine menzionata nel registro 2, l'istruzione CSQPnnnn DD appropriata è presente nella procedura JCL dell'attività avviata per il gestore code, xxxxMSTR?
 - Questa istruzione DD fa riferimento a un dataset autentico? Le istruzioni DD DUMMY non sono consentite per le serie di pagine.
 - DEFINE PSID (nn) è presente nel dataset di input di inizializzazione CSQINP1 ?
3. Se non si riesce ancora a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C91500

Durante l'avvio del gestore code, il gestore dati stava seguendo una catena di oggetti sul disco e ha richiesto la successiva pagina di dati nella catena dal gestore buffer. Tuttavia, il gestore buffer non è riuscito a fornire questa pagina.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91600

Durante il riavvio, il gestore dati ricrea le strutture in memoria dai dati della serie di pagine. Durante la rigenerazione di un oggetto, il gestore dati ha rilevato che l'oggetto già esiste.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91700, 00C91800

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91900

Durante il riavvio, il gestore dati ha rilevato un errore nella rigenerazione delle relative strutture oggetto in memoria.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91B01

Durante il riavvio, il gestore dati ha rilevato una coda con messaggi che apparentemente si trovano in una serie di pagine appena aggiunta. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il gestore code è stato eseguito con una serie di pagine non in linea e che una nuova serie di pagine è stata formattata per sostituire quella originale. Ciò causerà la perdita di dati.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91C00

È stata emessa una richiesta di eliminazione, ma il tipo di oggetto non è una coda locale.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91D00

Una richiesta di blocco ha avuto esito negativo durante un tentativo di bloccare tutte le pagine associate a un oggetto di catalogo lungo o a un messaggio lungo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91E00

Durante una richiesta emessa da CSQIPUT5 o CSQIPUT6, un tentativo di ottenere un blocco a livello di pagina ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C91F00

Durante una richiesta emessa da CSQIPUT5 o CSQIPUT6, un tentativo di ottenere un blocco a livello record ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C92000

Un tentativo di ottenere un blocco a livello di pagina sulla pagina del proprietario relativo ad un oggetto o ad un messaggio ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C92100

Il tentativo di ottenere un blocco a livello di pagina durante il tentativo di inserire i dati ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C92200

Un tentativo di ottenere un vincolo di livello record durante il tentativo di inserire i dati ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C92300

Un tentativo di ottenere un vincolo di livello record durante il tentativo di modificare i dati non è riuscito.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C92400

Un tentativo di richiamare un blocco sul tipo di oggetto concatenato con il nome oggetto in CSQIMGE1 non è stato eseguito correttamente.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C92500, 00C92600, 00C92700, 00C92800, 00C92900, 00C92A00, 00C92B00, 00C92C00, 00C92D00, 00C92E00, 00C92F00, 00C93000

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C93100

Una coda di lettura a chiave ha rilevato un errore. Si è verificato un problema nella struttura della tabella hash per la coda.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C93200, 00C93300

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C93500

MQ stava estendendo una serie di pagine all'avvio, in base ai record di log delle precedenti operazioni di estensione della serie di pagine dinamica. (MQ esegue questa operazione in modo che tutte le operazioni di ripristino dei supporti abbiano il numero richiesto di pagine disponibili nella serie di pagine.)

Non è stato possibile estendere la serie di pagine al valore RBA richiesto.

Il contenuto dei registri pertinenti è il seguente:

R0

Il numero della serie di pagine che non è stato più possibile estendere

R2

Il numero di pagina registrato a cui MQ stava tentando di estendere

R3

Il numero di pagina elevato al riavvio. Questa è la base da cui MQ stava estendendo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Creare una serie di pagine più grande, utilizzando più volumi disco, se necessario, con un valore di estensione secondario più grande. Il numero di pagina superiore della serie di pagine deve corrispondere almeno a quello visualizzato nel registro 2 nel dump.

00C93700

Una coda contiene messaggi, ma la classe di memoria denominata nella definizione della coda non esiste. Questo è un errore.

Questo codice motivo viene emesso al riavvio del gestore code se **non** la prima volta che il gestore code è stato avviato dopo la migrazione a una nuova versione.

Il registro 2 contiene i primi 4 caratteri del nome della classe di memoria e il registro 3 contiene i caratteri da 5 a 8.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere il dump e un elenco della serie di pagine 0 e contattare il centro di assistenza IBM .

00C93800

Una coda contiene messaggi, che si trovano in una serie di pagine diversa da quella definita dalla classe di memoria denominata dalla coda.

Questo codice motivo viene emesso al riavvio del gestore code se **non** la prima volta che il gestore code è stato avviato dopo la migrazione a una nuova versione. È preceduta da una o più istanze del messaggio CSQI028E.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere il dump e un elenco della serie di pagine 0 e contattare il centro di assistenza IBM .

00C93900

Durante l'elaborazione di MQPUT, MQ non è stato in grado di acquisire un blocco sulla classe di memoria della coda.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C93A00

Durante l'elaborazione MQGET, MQ non è stato in grado di acquisire un blocco sulla coda che stava elaborando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C93B00

Durante l'elaborazione MQPUT, MQ non è stato in grado di acquisire un blocco sulla coda che stava elaborando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C93C00

Durante l'elaborazione MQGET, MQ non è stato in grado di recuperare una pagina di messaggi da una coda che stava elaborando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C93D00, 00C93E00, 00C93F00, 00C94000, 00C94100

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C94200

MQ ha ricevuto un codice di ritorno che indica un errore dal servizio RRS ATREINT. Ciò può verificarsi se RRS viene arrestato durante l'esecuzione di un'applicazione MQ collegata a un stub RRS.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Il codice di ritorno da ATREINT è nel registro 3. Consultare il manuale *MVS Programming: Resource Recovery* per informazioni sul codice di ritorno.

00C94300

MQ ha ricevuto un codice di ritorno che indica un errore dal servizio RRS ATRSIT.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Il codice di ritorno da ATRSIT è nel registro 3. Consultare il manuale *MVS Programming: Resource Recovery* per informazioni sul codice di ritorno.

00C94400

MQ ha ricevuto un codice di ritorno che indica un errore dal servizio RRS ATRSPID.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Il codice di ritorno da ATRSPID è nel registro 3. Consultare il manuale *MVS Programming: Resource Recovery* per informazioni sul codice di ritorno.

00C94500, 00C94501, 00C94502

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C94503

Una serie di pagine che è stata oggetto della funzione RESETPAGE non era stata precedentemente sottoposta a un arresto del gestore code. L'uso di questa serie di pagine per la successiva elaborazione di MQ potrebbe causare problemi di integrità dei dati.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare le serie di pagine definite sul gestore code. Una o più serie di pagine è stata oggetto di un'operazione RESETPAGE. Non eseguire l'operazione RESETPAGE sulle serie di pagine che sono una delle seguenti:

- Backup di serie di pagine fuzzy
- Da un gestore code terminato in modo anomalo

Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C94505

Si è verificato un errore interno.

È stato rilevato un tentativo di riavvio con un log da un altro gestore code. Il nome del gruppo di condivisione code registrato nel log durante il checkpoint non corrisponde al nome del gruppo di condivisione code nel gestore code che utilizza tale log. Se si sta utilizzando il log corretto, è possibile eseguire la modifica solo dopo un arresto pulito del gestore code, ossia dopo un quiesce.

Viene emesso il messaggio CSQI060E prima che si verifichi questo errore.

Azione di sistema

Il riavvio viene terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code utilizzando i log e BSDS corretti oppure modificare il parametro di sistema QSGDATA. Notare che non è possibile modificare il nome del gruppo di condivisione code utilizzato da un gestore code a meno che non sia stato chiuso normalmente.

I seguenti registri nel dump contengono valori utili:

- R0 = il nome del gruppo di condivisione code registrato nel log
- R2 = il nome del gruppo di condivisione code nel gestore code in esecuzione

00C94506

Si è verificato un errore interno.

È stato rilevato un tentativo di riavvio con un log da un altro gestore code. L'identificativo del gestore code condiviso registrato nel log durante il checkpoint non corrisponde all'identificativo del gestore code condiviso nel gestore code che utilizza tale log. Se viene utilizzato il log corretto, la voce nel CSQ di Db2 CSQ.ADMIN_B_QMGR per questo gestore code è stata danneggiata.

Il messaggio CSQI061E viene emesso prima che si verifichi questo errore.

Azione di sistema

Il riavvio viene terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code utilizzando i log e BSDS corretti. Se vengono utilizzati i log corretti, correggere la voce per il gestore code nel CSQ di Db2 CSQ.ADMIN_B_QMGR . Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM per assistenza.

I seguenti registri nel dump contengono valori utili:

- R0 = l'identificatore del gestore code registrato nel log
- R2 = l'identificativo del gestore code nel gestore code in esecuzione

00C94507

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di Mark Skip Backout.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C94510

È stata effettuata una richiesta ad un servizio gestore risorse CF all'interno di MQ. Il servizio gestore risorse CF ha restituito un codice di ritorno non previsto.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C94511

Il tentativo di ottenere la memoria per l'utilizzo del gestore dati ha avuto esito negativo. Ciò indica che potrebbe esserci un problema di ampio respiro relativo alla disponibilità di memoria.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione con la dimensione della regione consigliata e, in caso contrario, reimpostare il proprio sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa, utilizzare questi elementi per diagnosticare la causa del problema:

- Log del lavoro del gestore code
- Informazioni su altri problemi relativi alla memoria
- Dump di sistema risultante dall'errore

00C94512

È stata effettuata una richiesta a un servizio gestore risorse Db2 all'interno di MQ. Il servizio gestore risorse Db2 ha restituito un codice di ritorno non previsto.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C94513

È stata effettuata una richiesta ad un servizio gestore risorse CF all'interno di MQ. Il servizio gestore risorse CF ha restituito un codice di ritorno non previsto.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00C9451A

È stata effettuata una richiesta a un servizio gestore risorse Db2 in MQ durante il riavvio. Il servizio gestore risorse Db2 ha restituito un codice di ritorno non previsto relativo a una condizione di tabella bloccata.

Azione di sistema

Il gestore code termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code. Se sono stati avviati più gestori code contemporaneamente, provare a riavviarli uno alla volta per alleviare questa condizione.

Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 994](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00C94525

Si è verificato un errore interno.

È stato rilevato un tentativo di riavvio con una serie di pagine che non ha eseguito RESETPAGE.

Il messaggio CSQI050E viene emesso prima che si verifichi questo errore.

Azione di sistema

Il riavvio è terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, dopo aver eseguito CSQUTIL, con l'opzione RESETPAGE per la serie o le serie di pagine indicate nei messaggi CSQI050E

00C9FEEE

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 994 e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici gestore log di ripristino (X'D1')

Se si verifica un codice di errore del gestore registrazione per il recupero che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio appropriati IBM MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS .
- Una stampa di SYS1.LOGREC, se il codice motivo è stato emesso da un gestore code attivo.
- Se il codice motivo viene emesso da un gestore code attivo, un report di dettaglio CSQ1LOGP contenente i record di log associati al problema.
- Contenuto del BSDS. Ottenere un elenco eseguendo il programma di utilità Print Log Map (CSQJU004).
- Le informazioni di diagnostica standard del gestore log di recupero, fornite in SYS1.LOGREC variable recording area (VRA) dell'area di lavoro di diagnostica del sistema (SDWA) per molti dei codici di errore:

IDMOD

Nome del modulo che emette l'errore.

Livello

Modifica livello.

COMPONENTE

Identificativo del componente secondario del gestore log di recupero.

Registri

Registri di uso generale (GPRs) 0-15 al momento dell'interruzione.

00D10010

Il valore dell'intervallo di registrazione finale specificato in un richiamo del programma di utilità di stampa della registrazione (CSQ1LOGP) è minore o uguale al valore dell'intervallo iniziale.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Correggere i parametri di controllo di input dell'intervallo di log specificati nel richiamo del programma di utilità di stampa log.

Per ulteriori informazioni sui servizi di log, fare riferimento a [CSQ1LOGP](#).

00D10011

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) non è stato in grado di ottenere la memoria richiesta per eseguire la richiesta.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

È probabile che il parametro REGION sull'istruzione EXEC del JCL (Job Control Language) per questa chiamata sia troppo piccolo. Aumentare la dimensione REGION e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa del log.

Per ulteriori informazioni sui servizi di log, fare riferimento a [Memoria spazio di indirizzo](#).

00D10012

Un richiamo del programma di utilità di stampa del log (CSQ1LOGP) ha avuto esito negativo perché il JCL (job control language) per questo richiamo non specificava l'utilizzo del dataset di bootstrap (BSDS) o, in assenza del BSDS, il dataset di log attivo o di archivio.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il JCL e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa del log.

Per ulteriori informazioni su BSDS, fare riferimento a [Gestione di BSDS](#).

00D10013

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) ha generato un errore VSAM durante il tentativo di apertura del dataset bootstrap (BSDS).

Questo codice di errore e il codice di ritorno VSAM vengono emessi con il messaggio CSQ1221E.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per determinare il significato dell'errore VSAM OPEN. Eseguire l'azione appropriata e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa della registrazione.

00D10014

Il JCL (job control language) per un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) specificava l'utilizzo del dataset bootstrap (BSDS), ma le istruzioni di controllo del programma di utilità non specificavano valori per RBASTART e RBAEND.

I valori RBASTART e RBAEND devono essere specificati quando si utilizza il BSDS, anche se non sono richiesti quando si utilizzano i log attivi o di archivio.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Le alternative sono:

- Continuare ad utilizzare BSDS, ma modificare le istruzioni di controllo del programma di utilità per specificare i valori per RBASTART e RBAEND
- Modificare il JCL per utilizzare i dataset attivi e di archivio

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [CSQ1LOGP](#).

00D10015

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) non è riuscito perché il formato record del dataset di avvio non è compatibile con questo rilascio dei servizi di stampa log.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che venga utilizzato il release corretto dei servizi di stampa della registrazione con il formato record BSDS appropriato.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [CSQ1LOGP](#).

00D10019

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) ha generato un errore VSAM durante il tentativo di apertura del dataset bootstrap (BSDS). L'errore è stato determinato come un errore che può essere corretto utilizzando una chiamata AMS (access method services) VSAM VERIFY, ma anche la chiamata VERIFY ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM :

- Una copia del JCL (job control language) dell'utente utilizzata per richiamare il programma di utilità di stampa della registrazione (CSQ1LOGP)
- I dataset di log che l'utente stava tentando di stampare

00D10020

Il programma di utilità di stampa della registrazione (CSQ1LOGP) ha emesso questo messaggio perché è stata raggiunta la fine dei dati (ovvero, la fine della registrazione o la fine dei dataset specificati dall'utente o il valore RBAEND specificato dall'utente è stato raggiunto).

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Questo non è un errore. Questo codice di errore indica una normale condizione di fine dati. Nessuna azione necessaria.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [CSQ1LOGP](#).

00D10021

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) ha rilevato un divario nell'intervallo RBA di log durante la commutazione dei dataset di log. Ciò indica che potrebbero mancare i record di log.

Normalmente, una serie continua di record di log viene fornita come input dai DDname ACTIVE e ARCHIVE (o il DDname BSDS se si sta utilizzando il data set bootstrap (BSDS) per accedere ai data set di log) nel JCL (job control language) utilizzato per richiamare il programma di utilità. Se un dataset di log è stato rimosso dal JCL, si verificherà questa condizione.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Se il dataset di log non è stato rimosso intenzionalmente, controllare il JCL per assicurarsi che i dataset di log siano specificati in ordine crescente di valori RBA. Se si sta utilizzando il BSDS

per accedere ai dataset di log, utilizzare il programma di utilità di stampa della mappa del log (CSQJU004) per esaminare gli intervalli RBA come registrato nel BSDS e notare eventuali lacune RBA che potrebbero essere derivate dall'eliminazione di un dataset di log attivo o di archivio.

Se sembra che si sia verificato un errore di log, consultare [Problemi di log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi nel log.

00D10022

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) ha rilevato un divario nell'intervallo RBA di log durante la commutazione dei dataset di log. Ciò indica che potrebbero mancare i record di log. L'RBA di registrazione del record successivo che segue l'intervallo è maggiore del valore di RBAEND specificato nelle istruzioni di controllo del programma di utilità.

Di solito, una serie continua di record di log viene fornita come input dai DDname ACTIVE e ARCHIVE (o il DDname BSDS se si utilizza il data set bootstrap (BSDS) per accedere ai data set di log) nel JCL (job control language) utilizzato per richiamare il programma di utilità. Se un dataset di log è stato rimosso dal JCL, si verificherà questa condizione.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il JCL e il valore RBAEND specificati nelle istruzioni di controllo del programma di utilità.

Se un dataset di log non è stato rimosso intenzionalmente, verificare che i dataset di log siano specificati in ordine crescente di valori RBA. Se si utilizza BSDS per accedere ai dataset di log, utilizzare il programma di utilità di stampa della mappa di log (CSQJU004) per esaminare gli intervalli RBA come registrato in BSDS e prendere nota di eventuali lacune RBA che potrebbero essere derivate dall'eliminazione di un dataset di log attivo o di archivio.

Se sembra che si sia verificato un errore di log, consultare [Problemi di log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi nel log.

00D10024

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) ha rilevato un errore di sequenza RBA del log. L'RBA del record di log precedente è maggiore dell'RBA del record di log corrente.

Di solito, una serie continua di record di log viene fornita come input dai DDname ACTIVE e ARCHIVE (o il DDname BSDS se si utilizza il data set bootstrap (BSDS) per accedere ai data set di log) nel JCL (job control language) utilizzato per richiamare il programma di utilità. Se un dataset di log appare fuori sequenza, questa condizione si verificherà.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il JCL per assicurarsi che i dataset di log siano specificati in ordine crescente di valore RBA. Se si utilizza BSDS per accedere ai dataset di log, utilizzare il programma di utilità di stampa della mappa di log (CSQJU004) per esaminare gli intervalli RBA associati a ciascun dataset di log attivo e di archivio. Se vengono utilizzati entrambi i dataset di log attivo e di archivio, il primo dataset di log di archivio deve contenere il valore RBA di log più basso. Se necessario, modificare la concatenazione dei dataset di log attivi e di archivio in JCL per garantire che i record di log vengano letti in sequenza RBA ascendente e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa del log.

Se sembra che si sia verificato un errore di log, consultare [Problemi di log attivo](#) per informazioni sulla gestione dei problemi nel log.

00D10025

Un richiamo del programma di utilità di stampa del log (CSQ1LOGP) ha generato un errore GET VSAM durante il tentativo di leggere il dataset del log attivo.

Questo codice di errore e i codici di ritorno e motivo VSAM vengono emessi nel messaggio CSQ1221E.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per stabilire il significato dell'errore VSAM GET e del codice di errore RPL. Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa del log.

00D10026

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) ha avuto esito negativo perché non è stato possibile individuare un valore RBA compreso nell'intervallo specificato da RBASTART e RBAEND su un dataset di log.

Questo codice di errore e il valore RBA che non può essere individuato vengono emessi con il messaggio CSQ1216E

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Controllare le istruzioni di controllo del programma di utilità per assicurarsi che i valori RBASTART e RBAEND non abbiano superato i limiti inferiore o superiore degli RBA disponibili su tutti i dataset di log di archivio o attivi definiti da DDname nel JCL.

Se si utilizza BSDS per accedere ai dataset di log, utilizzare il programma di utilità di stampa della mappa di log (CSQJU004) per esaminare gli intervalli RBA associati a ciascun dataset di log attivo e di archivio.

Correggere il JCL e le istruzioni di controllo del programma di utilità in base alle necessità e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa della registrazione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [CSQ1LOGP](#).

00D10027

Un richiamo del programma di utilità di stampa del log (CSQ1LOGP) ha generato un errore GET VSAM durante il tentativo di leggere il dataset bootstrap (BSDS).

Questo codice di errore e i codici di ritorno e motivo VSAM vengono emessi con il messaggio CSQ1221E.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al manuale *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per determinare il significato dell'errore VSAM GET e il codice di errore RPL. Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa della registrazione.

00D1002A

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) non è riuscito perché è stato richiesto un valore RBA in un dataset di log attivo che non è stato precedentemente aperto. Si è verificato un errore VSAM OPEN durante il tentativo di aprire il dataset del log attivo.

Questo codice di errore e i codici di ritorno e motivo VSAM vengono emessi nel messaggio CSQ1221E.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per determinare il significato dell'errore VSAM OPEN e il codice di errore ACB. Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa del log.

00D1002B

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) non è riuscito perché è stato richiesto un valore RBA in un dataset di log attivo che non è stato precedentemente aperto. Si è verificato un errore VSAM OPEN durante il tentativo di aprire il dataset del log attivo. L'errore VSAM OPEN è stato determinato come un errore che può essere corretto, tuttavia, un errore di sistema si è verificato durante l'esecuzione di una macro TESTCB z/OS TESTCB per determinare se il dataset del log attivo in questione era un VSAM ESDS (dataset con sequenza di immissione) o un VSAM LDS (dataset lineare).

Questo codice di errore e i codici di ritorno e motivo VSAM vengono emessi nel messaggio CSQ1221E.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per determinare il significato dell'errore VSAM OPEN e il codice di errore ACB. Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa del log.

Se il problema persiste, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Una copia del JCL (job control language) utilizzato per richiamare il programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP)
- I dataset di log che l'utente stava tentando di stampare

00D1002C

Un richiamo del programma di utilità di stampa del log (CSQ1LOGP) ha avuto esito negativo perché è stato richiesto un valore RBA in un dataset del log attivo che non è stato precedentemente aperto. Si è verificato un errore VSAM OPEN durante il tentativo di aprire il dataset del log attivo. L'errore VSAM OPEN è stato determinato come un errore che può essere corretto utilizzando una chiamata VERIFY AMS (access method services) VSAM, ma la chiamata VERIFY ha avuto esito negativo.

Questo codice di errore e i codici di ritorno e motivo VSAM vengono emessi con il messaggio CSQ1221E.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per determinare il significato dell'errore VSAM OPEN e il codice di errore ACB. Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa del log.

00D1002D

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) non è riuscito perché è stato richiesto un valore RBA in un dataset di log attivo che non è stato precedentemente aperto. Si è verificato un errore VSAM OPEN durante il tentativo di aprire il dataset del log attivo. L'errore VSAM OPEN è stato corretto utilizzando una chiamata VSAM AMS (Access Method Services) VERIFY, ma un successivo tentativo di riposizionare il puntatore VSAM all'inizio del dataset di log attivo (utilizzando la chiamata VSAM AMS POINT) non è riuscito.

Questo codice di errore e i codici di ritorno e motivo VSAM vengono emessi con il messaggio CSQ1221E.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il manuale *DFSMS/MVS Macro Instructions for Data Sets* per determinare il significato dell'errore VSAM OPEN e il codice di errore ACB. Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta della registrazione di stampa.

00D10030

Un richiamo del programma di utilità di stampa della registrazione ha generato un errore interno.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di assistenza IBM :

- Una copia del JCL (job control language) utilizzato per richiamare il programma di utilità di stampa della registrazione
- I dataset di log che l'utente stava tentando di stampare

00D10031

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) non è riuscito perché è stato richiesto un valore RBA in un dataset di log che non è stato precedentemente aperto. Il JCL (job control language) ha specificato che il dataset di avvio (BSDS) deve essere utilizzato come guida per determinare quali dataset sono richiesti. Un tentativo di assegnare il dataset appropriato in modo dinamico (utilizzando z/OS SVC 99) non è riuscito.

Questo codice di errore e le informazioni di allocazione dinamica e i codici di errore (S99INFO e S99ERROR) vengono emessi con messaggio CSQ1222E.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al manuale *MVS Authorized Assembler Services Guide* per determinare il significato delle informazioni SVC 99 e dei codici errore. Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa della registrazione.

00D10040

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) non è riuscito perché è stato richiesto un valore RBA in un dataset di log di archivio (su nastro) che non è stato precedentemente aperto. Si è tentato di aprire il secondo file sul nastro del log di archiviazione (il primo file contiene normalmente il dataset di avvio) ma l'operazione non è riuscita poiché il dataset del log di archiviazione non era il

secondo file sul nastro del log di archiviazione. La macro RDJFCB (read job file control block) è stata quindi richiamata per tentare di modificare il numero di sequenza del dataset dal valore predefinito di 2 al valore 1, prima di tentare nuovamente di aprire il secondo file, ma il richiamo della macro ha generato un errore.

Questo codice di errore e il codice di ritorno RDJFCB vengono emessi nel messaggio CSQ1223E.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al manuale *MVS/ESA DFP System Programming Reference* per determinare il significato del codice di errore RDJFCB. Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa della registrazione.

00D10044

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) non è riuscito perché è stato richiesto un valore RBA in un dataset del log di archivio che non è stato precedentemente aperto. Un tentativo di aprire il dataset di log di archiviazione ha generato un errore QSAM (queued sequential access method).

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi che indicano la causa dell'errore QSAM. Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa della registrazione.

00D10048

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) non è riuscito perché si è verificato un errore GET QSAM (queued sequential access method) durante la lettura di un dataset di log di archiviazione.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi che indicano la causa dell'errore QSAM. Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa della registrazione.

00D10050

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) non è riuscito perché il dataset di avvio (BSDS) è stato erroneamente specificato come uno dei dataset di archivio nel JCL (job control language).

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare JCL e rimuovere la ricorrenza del dataset BSDS come uno dei dataset ARCHIVE concatenati. Inoltrare nuovamente la richiesta di stampa della registrazione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Problemi di registrazione archivio](#).

00D10061

Un richiamo del programma di utilità di stampa del log (CSQ1LOGP) ha avuto esito positivo, ma è stata rilevata una lunghezza del record fisico non prevista per l'intervallo di controllo del record di log (CI) per un dataset di log di archivio o attivo.

I dati sul dataset di log potrebbero essere stati danneggiati dopo essere stati scritti da IBM MQ. I dati nel dataset di log potrebbero essere ancora utilizzabili, ma con cautela.

La lunghezza di un CI log in un dataset di log attivo è prevista essere di 4096 byte. La lunghezza di un CI di log in un dataset di log di archiviazione è prevista essere 4089 byte.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC . La richiesta di stampa della registrazione è stata completata. Questo codice di errore viene emesso come avvertenza.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che i DDname ACTIVE e ARCHIVE nel linguaggio di controllo del lavoro (JCL) facciano riferimento correttamente ai log attivi e di archivio.

Se il problema persiste, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Una copia del JCL (job control language) utilizzato per richiamare il programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP)
- Il dataset di log che l'utente stava tentando di stampare

00D10062

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) è riuscito, ma non è stato trovato il primo segmento di record di log per un segmento di record di log intermedio.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC . La richiesta di stampa della registrazione è stata completata. Questo codice di errore viene emesso come avvertenza.

Risposta del programmatore di sistema

Esistono diverse possibilità per la causa di questa condizione:

- Il componente gestore log di ripristino di IBM MQ non ha originariamente creato correttamente l'intestazione del record di log (LRH)
- L'LRH per il segmento del record di log è stato danneggiato dopo che è stato scritto da IBM MQ
- Il programma applicativo ha continuato l'elaborazione dopo essere stato informato di una lacuna nei valori RBA del log (codice di errore X'00D10021')

Determinare se l'LRH del segmento record di log è realmente in errore esaminando i segmenti record direttamente precedenti e successivi al segmento record in questione.

Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa della registrazione. Se il problema persiste, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Una copia del JCL (job control language) utilizzato per richiamare l'utilità di stampa log (CSQ1LOGP)
- Il dataset di log che l'utente stava tentando di stampare

00D10063

Un richiamo del programma di utilità di stampa log (CSQ1LOGP) è riuscito, ma non è possibile trovare il primo segmento di record di log per un ultimo segmento di record di log esteso.

Azione di sistema

Non viene emesso alcun errore dai servizi di log e nessuna informazione viene scritta in SYS1.LOGREC . La richiesta di stampa della registrazione è stata completata. Questo codice di errore viene emesso come avvertenza.

Risposta del programmatore di sistema

Esistono diverse possibilità per la causa di questa condizione:

- Il componente gestore log di ripristino di IBM MQ non ha originariamente creato correttamente l'intestazione del record di log (LRH)
- L'LRH per il segmento del record di log è stato danneggiato dopo che è stato scritto da IBM MQ
- Il programma applicativo ha continuato l'elaborazione dopo essere stato informato di una lacuna nei valori RBA del log (codice di errore X'00D10021')

Determinare se l'LRH del segmento record di log è realmente in errore esaminando i segmenti record direttamente prima e dopo il segmento record in questione.

Eseguire l'azione appropriata per correggere l'errore e inoltrare nuovamente la richiesta di stampa della registrazione. Se il problema persiste, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Una copia del JCL (job control language) utilizzato per richiamare l'utilità di stampa lop (CSQ1LOGP)
- Il dataset di log che l'utente stava tentando di stampare

00D10114

IBM MQ non è riuscito a leggere o scrivere le informazioni sul membro nella tabella del gruppo di condivisione code, CSQ.ADMIN_B_QSG.

Azione di sistema

L'inizializzazione del gestore code viene terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare gli errori SQL Db2 riportati nel log del lavoro del gestore code immediatamente prima di questo errore per determinare la causa. È molto probabile che sia dovuto a un'impostazione non corretta della tabella, a piani non associati o a un'autorizzazione insufficiente per eseguire i piani Db2 .

00D10120

La versione di BSDS non è consentita dalle opzioni di installazione e personalizzazione scelte per IBM MQ. Ad esempio, il gestore code potrebbe essere stato migrato da una versione precedente ed è attualmente in funzione con OPMODE=COMPAT.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code termina.

Risposta del programmatore di sistema

Abilitare le funzioni richieste utilizzando OPMODE oppure, se questo è il primo tentativo di avviare il gestore code con un BSDS che è stato convertito in una nuova versione, ripristinare il BSDS alla versione originale.

00D10121

BSDS non valido. Un BSDS non valido è il risultato di un errore durante un precedente tentativo di esecuzione del programma di utilità di conversione BSDS.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code termina.

Risposta del programmatore di sistema

La procedura per l'esecuzione del programma di utilità di conversione BSDS implica la ridenominazione del BSDS originale. Ripristinare il BSDS alla copia di pre - conversione originale ridenominando i dataset, quindi riprovare la conversione.

Quando la conversione ha esito positivo, riproporre il programma che ha emesso il messaggio di errore.

00D10122

La versione BSDS non è supportata da questa versione di IBM MQ.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code, o il processo che stava accedendo a BSDS, termina.

Risposta del programmatore di sistema

Avviare il gestore code a una versione di IBM MQ che supporta la versione BSDS.

È possibile determinare una versione di un BSDS eseguendo il programma di utilità di stampa della mappa di log (CSQJU004)

00D10250

Si è verificato un errore irreversibile durante l'aggiornamento del catalogo BSDS o z/OS per riflettere le modifiche nei dataset di log attivi.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. Il gestore code termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere SYS1.LOGREC e dump SVC. Correggere l'errore e riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in “Diagnostiche” a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Inoltre, consultare la descrizione del codice di errore X'00D10252' per i dettagli delle informazioni registrate nella VRA (variable recording area) dell'SDWA (system diagnostic work area).

Esaminare il log della console per un messaggio CSQJxxxx che precede questo errore per determinare se l'errore era un errore BSDS o un errore di aggiornamento del catalogo z/OS . Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di assistenza.

00D10251

Si è verificato un errore irreversibile nel programma di scrittura del buffer di log.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. Il gestore code termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere SYS1.LOGREC e il dump SVC. Questo errore è di solito causato da un errore precedente registrato su SYS1.LOGREC e ha prodotto un dump SVC. SYS1.LOGREC e il dump SVC devono essere esaminati per determinare l'errore principale che si è verificato.

Gli elementi elencati in “Diagnostiche” a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Inoltre, consultare la descrizione del codice di errore X'00D10252' per i dettagli delle informazioni registrate nella VRA (variable recording area) dell'SDWA (system diagnostic work area).

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di assistenza.

00D10252

Questo codice di errore viene utilizzato per definire il formato delle informazioni registrate nell'area di registrazione variabile (VRA) dell'area di lavoro diagnostica del sistema (SDWA).

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere SYS1.LOGREC e dump SVC.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Inoltre, le seguenti informazioni sono contenute nella VRA dell'SDWA:

- Codice motivo X'00D10252' memorizzato con la chiave VRA 6.
- L'area di traccia del ripristino del programma di scrittura del buffer di log è memorizzata con la chiave VRA 10.

00D10253

Si è verificato un controllo del programma applicativo in un'istruzione MVCP che ha tentato di spostare un elenco di parametri o altri dati dallo spazio di indirizzo del chiamante allo spazio di indirizzo del gestore code.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere SYS1.LOGREC e dump SVC. Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Esaminare l'area da cui spostare i dati. Potrebbe essere nella chiave errata o l'indirizzo potrebbe essere la causa del problema. L'istruzione non corretta ha un codice operativo DA e indica i registri che indicano l'indirizzo e la lunghezza da spostare.

00D10254

Si è verificato un controllo del programma applicativo in un'istruzione MVCS che ha tentato di spostare i dati dallo spazio di indirizzo del gestore code allo spazio di indirizzo del chiamante.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere SYS1.LOGREC e dump SVC. Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Esaminare l'area in cui spostare i dati. Potrebbe essere nella chiave errata o l'indirizzo potrebbe essere la causa del problema. L'istruzione non corretta ha un opcode DB e indica i registri che indicano l'indirizzo e la lunghezza da spostare.

00D10257

L'RBA di log ha raggiunto o superato il valore FFF800000000 (se sono in uso RBA di log a 6 byte) o FFFFFFFC0000000000 (se sono in uso RBA di log a 8 byte). Il gestore code è terminato perché l'intervallo RBA di log ha raggiunto un livello CRITICO in cui l'intervallo disponibile è troppo piccolo per continuare.

Azione di sistema

Il gestore code termina con il codice motivo 00D10257.

Risposta del programmatore di sistema

È necessario reimpostare i log prima di riavviare il gestore code. Se non si esegue questa azione, il gestore code terminerà nuovamente dopo la successiva commutazione del dataset di log.

Per informazioni su come reimpostare i log utilizzando il programma di utilità CSQUTIL, consultare [RESETPAGE](#).

Se il gestore code utilizza RBA di log a 6 byte, considerare la possibilità di convertire il gestore code in RBA di log a 8 byte. Per ulteriori informazioni, consultare [Pianificazione per aumentare l'intervallo di log indirizzabile massimo](#) .

00D10261

Durante la scansione dei record e dei segmenti di record in un intervallo di controllo log (CI), è stato rilevato che la catena di record in avanti è stata interrotta. Questa condizione è il risultato di una lunghezza record non corretta nell'intestazione del record di log di alcuni record nell'IC di log.

Azione di sistema

Questo codice di errore può essere emesso da un gestore code attivo quando i buffer di log vengono scansionati prima di essere scritti nel log attivo o dal processore GET dei servizi di log IBM MQ quando un CI viene richiamato da un dataset di log di archivio o attivo specificato dall'utente.

Se il codice di errore viene emesso da un gestore code attivo, un record di diagnostica viene scritto in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

- Se l'errore è stato rilevato da CSQJOFF1, l'archiviazione del dataset del log attivo viene terminata e il dataset del log attivo in errore viene contrassegnato come 'arrestato '
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJR005, viene emesso il messaggio CSQJ012E e l'agente chiamante viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW009, viene emesso il messaggio CSQJ012E e il gestore code viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW107, il gestore code viene terminato

Se questo codice di errore viene emesso come risultato dell'elaborazione GET dei servizi di log IBM MQ , non viene emesso alcun errore e non viene scritta alcuna informazione in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D10262

Durante la scansione di un intervallo di controllo log (IC), l'offset dell'ultimo record o segmento di record nell'IC è risultato non corretto.

Azione di sistema

Questo codice di errore può essere emesso da un gestore code attivo quando i buffer di log vengono scansionati prima di essere scritti nel log attivo o dal processore GET dei servizi di log IBM MQ quando un CI viene richiamato da un dataset di log di archivio o attivo specificato dall'utente.

Se il codice di errore viene emesso da un gestore code attivo, un record di diagnostica viene scritto in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

- Se l'errore è stato rilevato da CSQJOFF1, l'archiviazione del dataset del log attivo viene terminata e il dataset del log attivo in errore viene contrassegnato come 'arrestato '
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJR005, viene emesso il messaggio CSQJ012E e l'agente chiamante viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW009, viene emesso il messaggio CSQJ012E e il gestore code viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW107, il gestore code viene terminato

Se questo codice di errore viene emesso come risultato dell'elaborazione GET dei servizi di log IBM MQ , non viene emesso alcun errore e non viene scritta alcuna informazione in SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D10263

Durante la scansione di un CI (log control interval), le informazioni di controllo VSAM RDF/CIDF non sono corrette.

Azione di sistema

Questo codice di errore può essere emesso da un gestore code attivo quando i buffer di log vengono scansionati prima di essere scritti nel log attivo o dal processore GET dei servizi di log IBM MQ quando un CI viene richiamato da un dataset di log di archivio o attivo specificato dall'utente.

Se il codice di errore viene emesso da un gestore code attivo, un record di diagnostica viene scritto in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

- Se l'errore è stato rilevato da CSQJOFF1, l'archiviazione del dataset del log attivo viene terminata e il dataset del log attivo in errore viene contrassegnato come 'arrestato '
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJR005, viene emesso il messaggio CSQJ012E e l'agente chiamante viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW009, viene emesso il messaggio CSQJ012E e il gestore code viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW107, il gestore code viene terminato

Se questo codice di errore viene emesso come risultato dell'elaborazione GET dei servizi di log IBM MQ, non viene emesso alcun errore e non viene scritta alcuna informazione in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

00D10264

Durante la scansione di un CI (log control interval), l'RBA di log iniziale dell'IC non era l'RBA previsto.

Azione di sistema

Questo codice di errore può essere emesso da un gestore code attivo quando i buffer di log vengono scansionati prima di essere scritti nel log attivo o dal processore GET dei servizi di log IBM MQ quando un CI viene richiamato da un dataset di log di archivio o attivo specificato dall'utente.

Se il codice di errore viene emesso da un gestore code attivo, un record di diagnostica viene scritto in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

- Se l'errore è stato rilevato da CSQJOFF1, l'archiviazione del dataset del log attivo viene terminata e il dataset del log attivo in errore viene contrassegnato come 'arrestato '
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJR005, viene emesso il messaggio CSQJ012E e l'agente chiamante viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW009, viene emesso il messaggio CSQJ012E e il gestore code viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW107, il gestore code viene terminato

Se questo codice di errore viene emesso come risultato dell'elaborazione GET dei servizi di log IBM MQ, non viene emesso alcun errore e non viene scritta alcuna informazione in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

00D10265

Durante la scansione dei record e dei segmenti di record in un intervallo di controllo log (CI), è stato rilevato che la catena di record all'indietro è stata interrotta. Questa condizione è il risultato di una lunghezza record non corretta nell'intestazione del record di log di alcuni record nell'IC di log.

Azione di sistema

Questo codice di errore può essere emesso da un gestore code attivo quando i buffer di log vengono scansionati prima di essere scritti nel log attivo o dal processore GET dei servizi di log IBM MQ quando un CI viene richiamato da un dataset di log di archivio o attivo specificato dall'utente.

Se il codice di errore viene emesso da un gestore code attivo, un record di diagnostica viene scritto in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

- Se l'errore è stato rilevato da CSQJOFF1, l'archiviazione del dataset del log attivo viene terminata
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJR005, viene emesso il messaggio CSQJ012E e l'agente chiamante viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW009, viene emesso il messaggio CSQJ012E e il gestore code viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW107, il gestore code viene terminato

Se questo codice di errore viene emesso come risultato dell'elaborazione GET dei servizi di log IBM MQ, non viene emesso alcun errore e non viene scritta alcuna informazione in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

00D10266

Durante la scansione di un intervallo di controllo log (CI), è stato rilevato che un'unità di ID di ripristino o LINK RBA in alcuni record è incongruente con l'RBA di log iniziale dell'IC.

Azione di sistema

Questo codice di errore può essere emesso da un gestore code attivo quando i buffer di log vengono scansionati prima di essere scritti nel log attivo o dal processore GET dei servizi di log IBM MQ quando un CI viene richiamato da un dataset di log di archivio o attivo specificato dall'utente.

Se il codice di errore viene emesso da un gestore code attivo, un record di diagnostica viene scritto in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

- Se l'errore è stato rilevato da CSQJOFF1, l'archiviazione del dataset del log attivo viene terminata e il dataset del log attivo in errore viene contrassegnato come 'arrestato'
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJR005, viene emesso il messaggio CSQJ012E e l'agente chiamante viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW009, viene emesso il messaggio CSQJ012E e il gestore code viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW107, il gestore code viene terminato

Se questo codice di errore viene emesso come risultato dell'elaborazione GET dei servizi di log IBM MQ, non viene emesso alcun errore e non viene scritta alcuna informazione in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

00D10267

Durante la scansione di un intervallo di controllo log (CI), un segmento di record intermedio o esteso per ultimo non era il primo segmento contenuto nell'IC log.

Azione di sistema

Questo codice di errore può essere emesso da un gestore code attivo perché i buffer di log vengono scansionati prima di essere scritti nel log attivo o dal processore GET dei servizi di log IBM MQ perché un CI viene richiamato da un dataset di log di archivio o attivo specificato dall'utente.

Se il codice di errore viene emesso da un gestore code attivo, un record di diagnostica viene scritto in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

- Se l'errore è stato rilevato da CSQJOFF1, l'archiviazione del dataset del log attivo viene terminata e il dataset del log attivo in errore viene contrassegnato come 'arrestato '
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJR005, viene emesso il messaggio CSQJ012E e l'agente chiamante viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW009, viene emesso il messaggio CSQJ012E e il gestore code viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW107, il gestore code viene terminato

Se questo codice di errore viene emesso come risultato dell'elaborazione GET dei servizi di log IBM MQ, non viene emesso alcun errore e non viene scritta alcuna informazione in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

00D10268

Durante la scansione di un intervallo di controllo log (CI), un primo o medio segmento di record non era l'ultimo segmento contenuto nell'IC log.

Azione di sistema

Questo codice di errore può essere emesso da un gestore code attivo quando i buffer di log vengono scansionati prima di essere scritti nel log attivo o dal processore GET dei servizi di log IBM MQ quando un CI viene richiamato da un dataset di log di archivio o attivo specificato dall'utente.

Se il codice di errore viene emesso da un gestore code attivo, un record di diagnostica viene scritto in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

- Se l'errore è stato rilevato da CSQJOFF1, l'archiviazione del dataset del log attivo viene terminata e il dataset del log attivo in errore viene contrassegnato come 'arrestato '
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJR005, viene emesso il messaggio CSQJ012E e l'agente chiamante viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW009, viene emesso il messaggio CSQJ012E e il gestore code viene terminato
- Se l'errore è stato rilevato da CSQJW107, il gestore code viene terminato

Se questo codice di errore viene emesso come risultato dell'elaborazione GET dei servizi di log IBM MQ, non viene emesso alcun errore e non viene scritta alcuna informazione in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

00D10269

È stato rilevato un errore irreversibile in uno dei buffer, durante lo spostamento del buffer di registrazione corrente nel buffer di scrittura statico in preparazione della scrittura fisica nel log attivo.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. Il gestore code viene quindi terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM.

00D10270

Una richiesta LOG WRITE non è stata completata correttamente perché la lunghezza dell'intestazione del record di log non era quella prevista. Questo è un errore interno.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Esaminare SYS1.LOGREC, log della console e dump SVC per informazioni sugli errori precedenti durante l'elaborazione di LOG WRITE.

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D10327

Un comando LOG READ non è stato completato correttamente a causa di un log LOGRBA non valido. Una lettura log, MODE (DIRECT) con un RBA richiesto non corrisponde all'inizio di un record di log.

Azione di sistema

È richiesto un dump SVC e l'unità di esecuzione termina in modo anomalo. Se l'errore di lettura del log si verifica durante l'avvio del gestore code, il gestore code termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

La lettura del log con MODE (DIRECT) è più comunemente utilizzata nel gestore code per verificare che l'RBA iniziale di un'unità di lavoro possa essere trovato nel log, prima di una lettura sequenziale (forse precedente) dei dati di log per ripristinare i blocchi su un'unità di lavoro in dubbio o per eseguire il backout di un'unità di lavoro. Indica che il gestore code è in fase di avvio con dati di log incompleti disponibili.

Se si sospetta un errore in IBM MQ, raccogliere i seguenti dati e contattare il supporto IBM :

- Il BSDS
- Tutti i log attivi e di archivio
- Il dump SVC creato da questo errore

00D1032A

Si è verificato un completamento non riuscito di LOG READ. BSDS non associa l'RBA specificato in un dataset di log. BSDS è in errore o il dataset di log è stato eliminato.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00D1032B

Il completamento di LOG READ ha avuto esito negativo, poiché si è verificato un errore durante il tentativo di assegnare un dataset di log.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Esaminare le informazioni sul dump LOGREC e SVC. Inoltre, esaminare tutti i messaggi precedenti con un prefisso CSQJ dall'elaborazione di assegnazione del gestore log di ripristino.

00D1032C

Un LOG READ non è stato completato correttamente, perché si è verificato un errore durante l'apertura o la chiusura di un dataset di log.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Esaminare le informazioni sul dump LOGREC e SVC. Inoltre, esaminare i messaggi precedenti dall'elaborazione di apertura / chiusura del gestore log di ripristino. Questi messaggi hanno un prefisso CSQJ.

00D1032E

LOG READ non completato correttamente a causa di un errore interno.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Esaminare SYS1.LOGREC e informazioni sul dump SVC.

00D10340

Si è verificato un completamento non riuscito di LOG READ. Ciò riflette un errore logico RLM (Recovery Log Manager) interno.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Esaminare SYS1.LOGREC, log della console e dump SVC per informazioni sugli errori precedenti durante l'elaborazione di LOG READ.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D10341

Un comando LOG READ non è stato completato correttamente perché è stato rilevato un errore durante un comando Forward READ del record di log. Questo è un errore interno.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Esaminare SYS1.LOGREC, log della console e dump SVC per informazioni sugli errori precedenti durante l'elaborazione di LOG READ.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D10342

Un comando LOG READ non è stato completato correttamente perché è stato rilevato un errore durante un comando READ precedente di un record di log. Questo è un errore interno.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Esaminare SYS1.LOGREC, log della console e dump SVC per informazioni sugli errori precedenti durante l'elaborazione di LOG READ.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D10343

Un LOG READ non è stato completato correttamente perché è stato rilevato un errore durante un READ di un record di log a causa di un offset CI non valido. Questo è un errore interno.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Esaminare SYS1.LOGREC, log della console e dump SVC per informazioni sugli errori precedenti durante l'elaborazione di LOG READ.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D10345

Un comando LOG READ non è stato completato correttamente perché è stato ricevuto un errore da una richiesta CATALOG LOCATE per un dataset del log di archiviazione. Il dataset del log di archiviazione richiesto potrebbe essere stato eliminato o non catalogato.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Esaminare SYS1.LOGREC e dump SVC.

00D10348

È stato superato il numero massimo di tentativi durante il tentativo di leggere un RBA di log.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il log della console per gli errori correlati. Questo problema potrebbe verificarsi se l'utente ha specificato un dataset di log attivo o di archivio per BSDS con un intervallo RBA non corretto.

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D10354

Una richiesta LOG READ è stata completata correttamente ma la lunghezza dell'intestazione del record di log non era quella prevista. Questo è un errore interno.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Esaminare SYS1.LOGREC, log della console e dump SVC per informazioni sugli errori precedenti durante l'elaborazione di LOG READ.

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D10406

Il servizio di accesso al dataset di avvio ha ricevuto una richiesta con un codice funzione non valido.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Se non è possibile risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D10410

Si è verificato un completamento non riuscito di un READ BSDS RECORD. VSAM ha restituito un errore.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il log della console per i codici di ritorno da VSAM.

Se non è possibile risolvere il problema, prendere nota di questi valori, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D10411

Si è verificato un completamento non riuscito di WRITE UPDATE BSDS RECORD. VSAM ha restituito un errore.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il log della console per i codici di ritorno da VSAM.

Se non è possibile risolvere il problema, prendere nota di questi valori, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D10412

Si è verificato un completamento non riuscito di WRITE INSERT BSDS RECORD. VSAM ha restituito un errore.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il log della console per i codici di ritorno da VSAM.

Se non è possibile risolvere il problema, prendere nota di questi valori, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D10413

Si è verificato un completamento non riuscito di DELETE BSDS RECORD. VSAM ha restituito un errore.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare il log della console per i codici di ritorno da VSAM.

Se non è possibile risolvere il problema, prendere nota di questi valori, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1011](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D10419

È stato restituito un errore dal servizio GETDSAB z/OS .

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM .

00D1041A

Il servizio SWAREQ z/OS ha restituito un errore.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM .

00D1041B

Il sottosistema Db2 a cui è connesso un programma di utilità non soddisfa i requisiti minimi di sistema per questa versione di IBM MQ for z/OS.

Azione di sistema

Il programma di utilità corrente termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il nome del gruppo di condivisione dati Db2 e l'ID del sottosistema forniti nei parametri per l'utilità siano corretti e che il sottosistema Db2 soddisfi i requisiti di sistema per questa versione di IBM MQ for z/OS.

Consultare [Prerequisiti IBM MQ](#) per un collegamento alla pagina Web dei requisiti IBM MQ for z/OS .

00D10700

È stato restituito un codice di completamento di errore da SETLOCK OTTIENI.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Nel dump, il registro 0 contiene il codice di ritorno da SETLOCK OTTIENE.

00D10701

È stato restituito un codice di completamento di errore da SETLOCK RELEASE.

Azione di sistema

Un'unità di esecuzione scrive un record in SYS1.LOGREC e richiede un dump SVC. L'unità di esecuzione termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1011 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Nel dump, il registro 0 contiene il codice di ritorno da SETLOCK RELEASE.

Codici gestore blocco (X'D3')

Se si verifica un codice di errore del gestore blocco non elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.

00D301F1

Il tentativo di ottenere la memoria ha avuto esito negativo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la memoria nella regione non è sufficiente.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Controlla di essere in esecuzione in una regione abbastanza grande. In caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1032 e contattare il centro di supporto IBM .

00D301F2

Il tentativo di ottenere la memoria ha avuto esito negativo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la memoria nella regione non è sufficiente.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Controlla di essere in esecuzione in una regione abbastanza grande. In caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1032](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D301F3

Il tentativo di ottenere la memoria ha avuto esito negativo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la memoria nella regione non è sufficiente.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Controlla di essere in esecuzione in una regione abbastanza grande. In caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1032](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D301F4

Il tentativo di ottenere la memoria ha avuto esito negativo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la memoria nella regione non è sufficiente.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Controlla di essere in esecuzione in una regione abbastanza grande. In caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1032](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D301F5

Il tentativo di ottenere la memoria ha avuto esito negativo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la memoria nella regione non è sufficiente.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Controlla di essere in esecuzione in una regione abbastanza grande. In caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1032](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D302F1, 00D302F2, 00D302F3, 00D302F4, 00D302F5, 00D303F1, 00D303F2, 00D303F3, 00D304F1, 00D305F1, 00D306F1

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1032](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D31094, 00D31095, 00D31096, 00D31097

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1032](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici gestore messaggi (X'D4')

Se si verifica un codice motivo del gestore messaggi che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio appropriati IBM MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS .
- Se si utilizzano i pannelli Operazioni e Controllo di IBM MQ , il nome del pannello ISPF.

00D40001, 00D40002

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40003, 00D40004, 00D40007

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando DEFINE o ALTER per una coda.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40008

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando DEFINE o ALTER per un processo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40009

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando DEFINE o ALTER per una coda.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D4000A, 00D4000B, 00D4000C

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D4000D

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di stabilire un ambiente di elaborazione per i processori del comando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D4000E, 00D4000F

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di stabilire un ambiente di elaborazione.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con codice di completamento X'5C6'

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40010

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40011, 00D40012, 00D40013, 00D40014

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40015

Un tentativo di scrivere un messaggio trigger nella coda di iniziazione o nella coda di messaggi non recapitabili non è riuscito a causa di un errore interno (ad esempio, una sovrascrittura della memoria).

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40016, 00D40017, 00D40018, 00D4001A, 00D4001B, 00D4001C, 00D4001D, 00D4001E, 00D4001F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40020, 00D40021, 00D40022, 00D40023, 00D40024, 00D40025

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40026

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando DEFINE CHANNEL o ALTER per un canale.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40027, 00D40028, 00D40029, 00D4002A, 00D4002B, 00D4002C

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D4002D

Un tentativo di scrittura di un messaggio in una coda non è riuscito a causa di un errore interno (ad esempio, una sovrascrittura di memoria).

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D4002E

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D4002F

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando canale.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40030

L'opzione di prospetto richiesta in un messaggio non è stata riconosciuta.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. Viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Correggere il valore del campo opzione prospetto (il valore specificato viene fornito nel registro 2).

00D40031, 00D40032

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40033

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando STGCLASS.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40034, 00D40035, 00D40036, 00D40037, 00D40038, 00D40039

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D4003B

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#). Raccoglie inoltre i dettagli del gruppo di condivisione code (QSG) e dei gestori code attivi, nonché i gestori code definiti per il QSG al momento dell'errore. Queste informazioni possono essere ottenute immettendo i seguenti comandi z/OS :

```
D XCF,GRP
```

per visualizzare un elenco di tutti i QSG nella CF (coupling facility).

```
D XCF,GRP,qsg-name,ALL
```

per visualizzare lo stato dei gestori code definiti in QSG qsg-name. Contattare il centro di supporto IBM .

00D4003C, 00D4003D

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando DEFINE CFSTRUCT o ALTER CFSTRUCT o DELETE CFSTRUCT.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D4003E

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando AUTHINFO.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D4003F

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando DEFINE MAXSMSGS o ALTER QMGR.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40040

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40042

Si è verificato un errore di elaborazione interno. Il repository non è in grado di individuare un oggetto che è stato richiesto di rilasciare.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40043, 00D40044, 00D40045, 00D40046, 00D40047, 00D40048

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40049

Si è verificato un errore di elaborazione interno durante il tentativo di creare l'oggetto gestore code durante l'elaborazione di fine riavvio.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40050

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. L'agente IGQ tenta quindi il ripristino.

Risposta del programmatore di sistema

Se l'agent IGQ non riesce a eseguire correttamente il ripristino, potrebbe essere effettuato un tentativo di disabilitare SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE per forzare l'immissione di un nuovo tentativo da parte dell'agent IGQ o, se non riesce, l'attività dell'agent IGQ può essere riavviata immettendo un comando ALTER QMGR IGQ (ENABLED) o riavviando il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40051, 00D40052

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40053

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati nella [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) insieme ad un dump della struttura dell'elenco CF (Coupling Facility) che la coda condivisa è definita per l'uso e contattare il centro di supporto IBM .

00D40054

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#). Raccoglie inoltre i dettagli del gruppo di condivisione code (QSG) e dei gestori code attivi, nonché i gestori code definiti per il QSG al momento dell'errore. Queste informazioni possono essere ottenute immettendo i seguenti comandi z/OS :

```
D XCF,GRP
```

per visualizzare un elenco di tutti i QSG nella CF (coupling facility).

```
D XCF,GRP,qsg-name,ALL
```

per visualizzare lo stato dei gestori code definiti in QSG qsg-name. Contattare il centro di supporto IBM .

00D40055, 00D40056

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40060

Durante l'elaborazione del ripristino del canale condiviso, è stato rilevato che Db2 non è attivo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare perché le attività correlate a Db2 non sono disponibili.

Il processo di recupero è terminato; alcuni canali potrebbero essere stati recuperati, mentre altri no. Tutti i canali che non sono stati ripristinati verranno ripristinati alla successiva esecuzione del processo di ripristino; in alternativa, possono essere riavviati manualmente. Per ulteriori informazioni sui meccanismi di ripristino e riavvio utilizzati da IBM MQ, consultare [Recupero e riavvio](#).

00D40062, 00D40064, 00D40065, 00D40066

Si è verificato un errore interno durante il ripristino del canale condiviso.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Il processo di ripristino è terminato; alcuni canali potrebbero essere stati ripristinati, mentre altri no. Tutti i canali che non sono stati ripristinati verranno ripristinati alla successiva esecuzione del processo di ripristino; in alternativa, possono essere riavviati manualmente. Per ulteriori informazioni sui meccanismi di ripristino e riavvio utilizzati da IBM MQ, consultare [Recupero e riavvio](#).

00D40067

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40068

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. In alcuni casi, il gestore code potrebbe terminare con il codice di completamento X'6C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00D40069

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#). Raccoglie inoltre i dettagli del gruppo di condivisione code (QSG) e dei gestori code attivi, nonché i gestori code definiti per il QSG al momento dell'errore. Queste informazioni possono essere ottenute immettendo i seguenti comandi z/OS :

```
D XCF,GRP
```

per visualizzare un elenco di tutti i QSG nella CF (coupling facility).

```
D XCF,GRP,qsg-name,ALL
```

per visualizzare lo stato dei gestori code definiti in QSG qsg-name. Contattare il centro di supporto IBM .

00D40070

Si è verificato un errore interno relativo alla cache cluster.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e il log del lavoro iniziatore del canale e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40071, 00D40072, 00D40073, 00D40074, 00D40075, 00D40076, 00D40077, 00D40078, 00D40079, 00D4007A, 00D4007B, 00D4007C, 00D4007D, 00D4007E, 00D4007F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00D40080

Si è verificato un errore interno che non ha consentito la memorizzazione nella cache del cluster.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e il log del lavoro iniziatore del canale e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40081

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00D40082

Si è verificato un errore interno che non ha consentito la memorizzazione nella cache del cluster.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e il log del lavoro iniziatore del canale e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40083

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00D40084

Si è verificato un errore interno durante l'apertura di una coda di destinazione gestita.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00D40085

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00D40086, 00D40087

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando DEFINE o ALTER per una sottoscrizione.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D40091

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code, se necessario.

00D4009C

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando **ALTER SMDS** o **RESET SMDS** .

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D4009D

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando **START SMDSCONN** o **STOP SMDSCONN** .

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D400B1

Durante l'inserimento di un messaggio, è stato rilevato un errore nel concatenamento delle intestazioni del messaggio.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare i campi concatenati (**CodedCharSetId, Encoding Format**) in MQMD e le intestazioni per il messaggio del problema per stabilire quali valori non sono validi o non congruenti.

In ogni punto della concatenazione di intestazioni, i valori del campo devono descrivere correttamente i dati nell'intestazione successiva:

- Il campo **Format** identifica il formato corretto dell'intestazione successiva
- Il campo **CodedCharSetId** identifica la serie di caratteri dei campi di testo nell'intestazione successiva
- Il campo **Encoding** identifica la codifica numerica dei campi numerici nell'intestazione successiva

00D401F1

Durante l'elaborazione di una richiesta di ricezione messaggio, è stato rilevato che il tipo di ricerca specificato (identificativo messaggio o identificativo correlatore) è in errore. Ciò indica un errore di danneggiamento dei dati.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D44001

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Questo codice indica che un oggetto con il nome specificato esiste, ma è di un sottotipo differente; potrebbe non avere necessariamente la stessa disposizione nel gruppo di condivisione code. Ciò può verificarsi solo con sottotipi di code o canali. Viene emesso anche un messaggio CSQM099I , che indica l'oggetto in errore.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando, accertandosi che tutti i sottotipi di oggetto siano corretti.

00D44002

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Questo codice indica che non è stato possibile individuare l'oggetto specificato nella richiesta. Viene emesso anche il messaggio CSQM094I o il messaggio CSQM125I , che indica l'oggetto in errore.

Viene anche emesso nel messaggio CSQM086E, che indica che non è stato possibile individuare l'oggetto del gestore code.

Gravità

8

Azione di sistema

Per CSQM090E, il comando viene ignorato. Per CSQM086E, non è stato possibile riavviare il gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Se si utilizza un gruppo di condivisione code, verificare che Db2 sia disponibile e non sospeso. Definire l'oggetto in questione. Per il gestore code, immettere nuovamente il comando START QMGR per riavviarlo.

Nota: Un oggetto dello stesso nome e tipo, ma di una disposizione diversa, potrebbe già esistere. Se si sta gestendo un oggetto coda o canale, un oggetto con lo stesso nome, ma di un sottotipo diverso, potrebbe già esistere.

00D44003

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Questo codice indica che l'oggetto specificato nella richiesta già esiste. Ciò si verifica solo quando si tenta di definire un nuovo oggetto. Viene emesso anche un messaggio CSQM095I .

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Utilizzare l'oggetto in questione.

00D44004

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Questo codice indica che una o più parole chiave nel comando non hanno superato le regole di convalida dei parametri che si applicano ad esse. Vengono emessi anche uno o più messaggi più specifici, che indicano il motivo dell'errore di convalida.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al messaggio associato più specifico per determinare quale è l'errore.

00D44005

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Questo codice indica che si è verificata una delle seguenti situazioni:

- L'oggetto specificato nella richiesta è attualmente aperto. Ciò di solito si verifica quando un oggetto è in uso tramite l'API o quando viene scritto un messaggio trigger, ma potrebbe anche verificarsi perché l'oggetto specificato è in fase di eliminazione. Per una coda locale, può verificarsi perché ci sono messaggi attualmente sulla coda. Viene emesso anche il messaggio CSQM101I o CSQM115I .
- È stata emessa una richiesta per una coda locale, ma questa coda ha unità di ripristino incomplete in sospeso. Viene emesso anche il messaggio CSQM110I .
- È stata effettuata una richiesta di modifica, eliminazione o definizione rispetto a una classe di memoria in uso (ossia, esiste una coda definita come che utilizza la classe di memoria e vi sono messaggi attualmente nella coda. Viene emesso anche un messaggio CSQM101I .
- È stato emesso un comando ALTER CFSTRUCT e una coda condivisa associata ha messaggi o attività di messaggi di cui non è stato eseguito il commit.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento alla descrizione del messaggio CSQM101I, CSQM110Io CSQM115I come appropriato.

00D44006

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Questo codice indica che è stata emessa una richiesta di eliminazione di una coda locale. L'opzione PURGE non è stata specificata, ma ci sono dei messaggi nella coda. Viene emesso anche il messaggio CSQM103I .

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Se la coda locale deve essere eliminata, anche se contiene messaggi, immettere nuovamente il comando con l'opzione PURGE.

00D44007

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Questo codice indica che è stata emessa una richiesta per una coda locale dinamica, ma questa coda è stata contrassegnata per l'eliminazione. Viene emesso anche un messaggio CSQM104I .

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna, la coda locale verrà eliminata il più presto possibile.

00D44008

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Questo codice indica che l'oggetto specificato sulla richiesta deve essere aggiornato perché la versione di IBM MQ è stata modificata, ma non può essere eseguito perché l'oggetto è attualmente aperto. Viene emesso anche un messaggio CSQM101I .

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere che l'oggetto venga chiuso e immettere nuovamente il comando.

00D44009

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito ed è accompagnato dal messaggio CSQM112E o dal messaggio CSQM117E che indica l'oggetto in errore. Viene anche emesso nel messaggio CSQM086E durante il riavvio del gestore code.

Questo codice indica che è stata emessa una richiesta per un oggetto, ma non è stato possibile accedere alle informazioni sull'oggetto a causa di un errore sulla serie di pagine zero.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando viene ignorato o il riavvio del gestore code non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare i messaggi di errore nel log della console che potrebbero essere correlati al problema. Verificare che la serie di pagine zero sia impostata correttamente; fare riferimento a [Gestione delle serie di pagine](#) per informazioni su questo argomento.

00D4400A

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito ed è accompagnato dal messaggio CSQM113E che indica l'oggetto in errore. Viene anche emesso nel messaggio CSQM086E durante il riavvio del gestore code. Questo codice indica che è stata emessa una richiesta per un oggetto, ma la serie di pagine zero è piena.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando viene ignorato o il riavvio del gestore code non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della serie di pagine zero. Fare riferimento a [Gestione delle serie di pagine](#) per informazioni su come eseguire questa operazione.

00D4400B

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando ha avuto esito negativo ed è accompagnato dal messaggio CSQM114E. Questo codice indica che è stata immessa una richiesta per una coda locale, ma non è stato possibile definire altre code locali. Esiste un limite di implementazione di 524 287 per il numero totale di code locali che possono esistere. Per le code condivise, esiste un limite di 512 code in una singola struttura CFS (coupling facility structure) e 512 strutture.

Per gli indici utilizzati dalle code condivise (OBJ_QUEUE_IX1 e OBJ_QUEUE_IX2), 48 KB di assegnazione spazio sono sufficienti per 512 code.

Gravità

4

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Eliminare tutte le code esistenti che non sono più richieste.

00D4400C

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Indica che il comando non è consentito per un particolare sottotipo di un oggetto, come mostrato nel messaggio più specifico di accompagnamento.

Gravità

4

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando con il nome oggetto specificato correttamente.

00D4400D

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando ha avuto esito negativo ed è accompagnato dal messaggio CSQM127I. Questo codice indica che è stata inoltrata una

richiesta specificando un elenco nomi come elenco di nomi cluster, ma non vi sono nomi nell'elenco nomi.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Specificare un elenco nomi che non sia vuoto.

00D4400E

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito ed è accompagnato dal messaggio CSQM112E o dal messaggio CSQM117E che indica l'oggetto in errore. Viene anche emesso nel messaggio CSQM086E durante il riavvio del gestore code. Questo codice indica che è stata emessa una richiesta per un oggetto, ma che una serie di pagine richiesta non è definita.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando viene ignorato o il gestore code non riesce a riavviare.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la serie di pagine necessaria sia stata definita nel dataset di input di inizializzazione CSQINP1e che disponga di un'istruzione DD nella procedura JCL dell'attività avviata del gestore code. Riavviare il gestore code.

00D4400F

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito ed è accompagnato dal messaggio CSQM112E o dal messaggio CSQM117E che indica l'oggetto in errore. Viene anche emesso nel messaggio CSQM086E durante il riavvio del gestore code. Questo codice indica che è stata emessa una richiesta per un oggetto, ma che una serie di pagine richiesta non è aperta.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando viene ignorato o il riavvio del gestore code non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la serie di pagine necessaria sia stata definita nel dataset di input di inizializzazione CSQINP1e che disponga di un'istruzione DD nella procedura JCL dell'attività avviata del gestore code. Riavviare il gestore code.

00D44010

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito. Questo codice indica che è stata emessa una richiesta di modifica della coda di trasmissione predefinita per il gestore code, ma la coda è già utilizzata.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Attendere che la coda non sia più in uso oppure scegliere un'altra coda.

00D44011

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando ha avuto esito negativo ed è accompagnato dal messaggio CSQM128E. Questo codice indica che è stata immessa una richiesta che richiedeva l'invio di un messaggio ad una coda comandi, ma non è stato possibile inserire il messaggio.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Risolvere il problema con la coda comandi.

00D44013

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito ed è accompagnato dal messaggio CSQM160I che indica l'oggetto in errore.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio CSQM160I .

00D44014

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito ed è accompagnato dal messaggio CSQM161I.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio CSQM161I .

00D44015

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando ha avuto esito negativo ed è accompagnato dal messaggio CSQM164I che indica l'oggetto in errore.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio CSQM164I per ulteriori informazioni.

00D44016

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando ha avuto esito negativo ed è accompagnato dal messaggio CSQM163I che indica l'oggetto in errore.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando interrompe l'elaborazione.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio CSQM163I per ulteriori informazioni.

00D44017

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito ed è accompagnato dal messaggio CSQM112E o dal messaggio CSQM117E che indica l'oggetto in errore. Viene anche emesso nel messaggio CSQM086E durante il riavvio del gestore code.

Questo codice indica che è stata emessa una richiesta per un oggetto, ma non è stato possibile accedere alle informazioni sull'oggetto perché la struttura CFS ha avuto esito negativo.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando viene ignorato o il riavvio del gestore code non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare i messaggi di errore nel log della console che potrebbero essere correlati al problema. Utilizzare il comando RECOVER CFSTRUCT per ripristinare la struttura CFS (coupling facility structure).

00D44018

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito ed è accompagnato dal messaggio CSQM112E o dal messaggio CSQM117E che indica l'oggetto in errore. Viene anche emesso nel messaggio CSQM086E durante il riavvio del gestore code.

Questo codice indica che è stata emessa una richiesta per un oggetto, ma non è stato possibile accedere alle informazioni sull'oggetto a causa di un errore o di un'incongruenza nelle informazioni sulla CF.

Questo codice potrebbe verificarsi anche come risultato della struttura CFS (coupling facility structure) per la coda piena.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando viene ignorato o il riavvio del gestore code non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare i messaggi di errore nel log della console che potrebbero essere correlati al problema.

Verificare che la struttura CFS (coupling facility structure) per la coda non sia piena.

Verificare che Db2 sia disponibile e non sospeso. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riavviare il gestore code.

00D44019

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito ed è accompagnato dal messaggio CSQM112E o dal messaggio CSQM117E che indica l'oggetto in errore. Viene anche emesso nel messaggio CSQM086E durante il riavvio del gestore code.

Questo codice indica che è stata emessa una richiesta per un oggetto, ma non è stato possibile accedere alle informazioni sull'oggetto perché Db2 non è disponibile o è sospeso.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando viene ignorato o il riavvio del gestore code non riesce.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare i messaggi di errore nel log della console che potrebbero essere correlati al problema. Verificare che Db2 sia disponibile e non sospeso.

00D44023

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E ed è accompagnato dal messaggio CSQM117E quando non è possibile eseguire un comando perché una struttura CF non è disponibile.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare il codice di errore MQRC_CF_STRUC_IN_USE (2346, X'092A') .

00D4001B

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando ha avuto esito negativo ed è accompagnato dal messaggio CSQM182E.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio CSQM182E .

00D4001C

Questo codice di errore viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando non è riuscito ed è accompagnato dal messaggio CSQM183E.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, vedere il messaggio CSQM183E .

00D4001D

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando ha avuto esito negativo ed è accompagnato dal messaggio CSQM185E.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio [CSQM185E](#) .

00D4001E

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando ha avuto esito negativo ed è accompagnato dal messaggio CSQM186E.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio [CSQM186E](#) .

00D4401F

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando un comando ha avuto esito negativo ed è accompagnato dal messaggio CSQM190E.

Gravità

8

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio CSQM190E .

00D44020

Questo codice motivo viene emesso nel messaggio CSQM090E quando non è possibile eseguire un comando PUBSUB perché PUBSUB non è abilitato.

Azione di sistema

Il comando è ignorato.

Risposta del programmatore di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare il messaggio CSQM292I .

00D4F001

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1034](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici server dei comandi (X'D5')

Se si verifica un codice di errore del server dei comandi che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.
- Tutte le informazioni di traccia raccolte.
- Se è stato emesso il messaggio CSQN104I o CSQN202I , sono stati emessi i codici di ritorno e motivo del messaggio.

00D50101

Durante l'inizializzazione, il server dei comandi non è stato in grado di ottenere la memoria. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la memoria nella regione non è sufficiente.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN104I viene inviato alla console contenente questo codice di errore e il codice di ritorno dalla macro di storage interno. Non viene eseguito alcun comando nel dataset di inizializzazione attualmente elaborato. L'avvio del gestore code continua.

Nota: Se si verifica un problema di archiviazione, l'avvio potrebbe non riuscire.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione in una regione sufficientemente grande e, in caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, raccogliere i seguenti elementi e contattare il centro di supporto IBM :

- Codici di ritorno e di errore dal messaggio CSQN104I
- Traccia di avvio (se disponibile)

00D50102

Il preprocessore dei comandi è terminato in modo anomalo durante l'elaborazione di un comando nel dataset di input di inizializzazione.

Azione di sistema

Viene prodotto il messaggio CSQ9029E , seguito dal messaggio CSQN103I con questo codice come codice di ritorno e un codice di errore -1 che indica che il comando non è stato elaborato e che viene prodotto un dump. Il comando successivo viene elaborato.

Risposta del programmatore di sistema

Cercare nel dataset di output per determinare il comando in errore. Verificare che il comando sia formato correttamente e che sia valido per un oggetto valido.

Se il comando è corretto, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D50103

Si è verificato un errore interno durante l'inizializzazione.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN104I viene inviato alla console z/OS , indicando i codici motivo e di ritorno dalla macro interna. Il server dei comandi si arresta, senza elaborare alcun comando.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la registrazione del lavoro per i messaggi relativi ad altri errori che potrebbero essere correlati. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D50104

Si è verificato un errore interno durante l'inizializzazione.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN104I viene inviato alla console z/OS , indicando i codici motivo e di ritorno dalla macro interna. Il server dei comandi si arresta, senza elaborare alcun comando.

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare e riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D50105

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il server dei comandi termina e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare e riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D50201

Il server dei comandi non è stato in grado di ottenere memoria durante l'avvio. Questo codice di ritorno di solito si verifica perché la memoria nella regione è insufficiente.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN202I viene inviato alla console z/OS , indicando il codice di ritorno dalla macro di memoria interna. Il server dei comandi si arresta, senza elaborare alcun comando.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione in una regione sufficientemente grande e, in caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D50202

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN202I viene inviato alla console z/OS , indicando il codice di ritorno dalla macro interna. Il server dei comandi si arresta, senza elaborare alcun comando.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la registrazione del lavoro per i messaggi relativi ad altri errori che potrebbero essere correlati. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D50203

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN202I viene inviato alla console z/OS , indicando il codice di ritorno dalla macro interna. Il server dei comandi si arresta, senza elaborare alcun comando.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere il comando START CMDSERV per riavviare il server dei comandi.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D50208

Il server dei comandi non è stato in grado di ottenere la memoria durante l'avvio.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN202I viene inviato alla console z/OS , indicando il codice di ritorno dalla macro interna. Il server dei comandi si arresta, senza elaborare alcun comando.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione in una regione sufficientemente grande e, in caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questa non è la causa del problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D50209

Il preprocessore dei comandi è terminato in modo anomalo durante l'elaborazione di un comando dal server dei comandi.

Azione di sistema

Il messaggio CSQN205I viene inserito nella coda di risposta con COUNT=1, RETURN=00D50209e REASON=-1 che indica che il comando non è stato elaborato. Il server dei comandi elabora il comando successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il comando sia formato correttamente e che sia valido per un oggetto valido.

Se il comando è corretto, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D5020C

Durante l'attesa di un comando, il server dei comandi non ha riconosciuto il motivo della fine dell'attesa. Ciò è dovuto al fatto che non era uno dei seguenti:

- L'arrivo di un messaggio
- Comando STOP CMDSERV

Azione di sistema

I messaggi CSQN203I e CSQN206I vengono inviati alla console, contenente i codici di ritorno e di errore della funzione di richiesta e l'elenco ECB.

Il server dei comandi viene terminato e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere il comando START CMDSERV per riavviare il server dei comandi.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D5020E

Il processore comandi ha tentato di richiamare un comando dalla coda di immissione comandi del sistema, ma il tentativo ha avuto esito negativo a causa di un errore interno.

Azione di sistema

Il server dei comandi continua l'elaborazione. Il messaggio CSQN203I viene scritto nella console contenente i codici di ritorno e di errore dalla chiamata API.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D5020F

Il processore comandi ha ricevuto un comando dalla coda di input del comando di sistema, ma non è stato in grado di elaborarlo perché il messaggio non era di tipo MQMT_REQUEST.

Azione di sistema

Il processore comandi elabora il messaggio di comando successivo.

00D50210

Il programma di elaborazione comandi ha ricevuto un comando dalla coda di immissione comandi del sistema, ma non è stato in grado di elaborarlo perché il messaggio del comando era di lunghezza zero.

Azione di sistema

Il processore comandi elabora il messaggio di comando successivo.

00D50211

Il processore comandi ha ricevuto un comando dalla coda di immissione comandi di sistema, ma non è stato in grado di elaborarlo perché il messaggio del comando era composto solo di caratteri vuoti.

Azione di sistema

Il processore comandi elabora il messaggio di comando successivo.

00D50212

Il processore comandi ha ricevuto un comando dalla coda di immissione comandi del sistema, ma non è stato in grado di elaborarlo perché il messaggio del comando era più lungo di 32 762 caratteri.

Azione di sistema

Il processore comandi elabora il messaggio di comando successivo.

00D54000

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il server dei comandi viene terminato e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere il comando START CMDSERV per riavviare il server dei comandi.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1054](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D54nnn

Il programma di elaborazione comandi ha ricevuto un comando dalla coda di immissione comandi del sistema, ma non è stato in grado di elaborarlo perché il messaggio del comando indicava che la conversione dati era richiesta e si è verificato un errore durante la conversione. *nnn* è il codice motivo (in esadecimale) restituito dalla chiamata MQGET.

Azione di sistema

Il processore comandi elabora il messaggio di comando successivo.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180 per informazioni sul codice di errore *nnn*.

Codici gestore buffer (X'D7')

Se si verifica un codice motivo del gestore buffer che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dataset del log attivo WebSphere MQ .
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.

00D70101

Un tentativo di ottenere memoria per un blocco di controllo del gestore buffer (PANC) non è riuscito. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la memoria nella regione non è sufficiente.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. I registri 2 e 0 contengono i codici di ritorno e di errore dalla richiesta STORAGE o GETMAIN.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare di essere in esecuzione in una regione sufficientemente grande e, in caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questo non risolve il problema, annotare i valori di registrazione e contattare il centro di supporto IBM .

00D70102

Il nome del gestore code riavviato non corrisponde al nome registrato in un record di log del punto di controllo precedente.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. È preceduto dal messaggio CSQP006I. Il registro 0 contiene il nome trovato nel record di log. Il registro 2 contiene il nome del gestore code che viene riavviato.

Risposta del programmatore di sistema

Modificare la procedura JCL dell'attività avviata xxxxMSTR per il gestore code in modo da denominare i dataset di log e di avvio appropriati.

Il programma di utilità del log di stampa, CSQ1LOGP, può essere utilizzato per visualizzare i record di checkpoint. È anche possibile che il dataset del log attivo di MQ sia utile per la determinazione dei problemi.

00D70103

Un tentativo di ottenere la memoria per un blocco di controllo del gestore buffer (PSET) non è riuscito.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. I registri 2 e 0 contengono i codici di ritorno e di errore dalla richiesta STORAGE o GETMAIN.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Annotare i valori di registrazione e contattare il centro di assistenza IBM .

00D70104

Un tentativo di ottenere memoria per un blocco di controllo del gestore buffer (BHDR) non è riuscito.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. I registri 2 e 0 contengono i codici di ritorno e di errore dalla richiesta STORAGE o GETMAIN.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Annotare i valori di registrazione e contattare il centro di assistenza IBM .

00D70105

Si è verificato un errore interno durante l'espansione della serie di pagine dinamica.

Azione di sistema

L'attività di estensione della serie di pagine corrente è terminata, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. Non verrà effettuato alcun ulteriore tentativo di espandere la serie di pagine fino a quando il gestore code non viene riavviato. Le successive richieste di estensione di serie di pagine dinamiche per altre serie di pagine vengono elaborate.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1058](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D70106

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1058](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D70108

Un tentativo di ottenere la memoria per il pool di buffer ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. Il registro 2 contiene il codice di ritorno dalla richiesta GETSTOR STORAGE, GETMAIN o IARV64 . Il registro 3 contiene il numero del pool di buffer.

Risposta del programmatore di sistema

Fornire memoria sufficiente per il numero di buffer specificato nel comando DEFINE BUFFPOOL .

Se il pool di buffer è supportato dalla memoria fissa di pagina, ossia ha una PAGECLAS di FIXED4KB, verificare che vi sia sufficiente memoria reale disponibile sul sistema. Per ulteriori informazioni, consultare [Memoria spazio di indirizzo](#).

Se non è possibile risolvere il problema:

- Modificare la definizione del pool di buffer nel dataset CSQINP1 per includere l'attributo REPLACE e specificare un numero minore di buffer oppure
- Modificare l'attributo PAGECLAS in 4KB.

00D7010A

Si è verificato un errore di memoria interno.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. I registri 2 e 3 contengono i codici di ritorno e motivo della richiesta GETSTOR IARV64 . Il registro 4 contiene il numero del pool di buffer.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare il valore del parametro MEMLIMIT.

00D70112

Non è stato possibile avviare un processo critico durante l'inizializzazione del gestore code. Ciò potrebbe essere dovuto alla mancanza di memoria insufficiente nella regione.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. Il registro 0 contiene il codice motivo dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Controlla di essere in esecuzione in una regione abbastanza grande. In caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questo non risolve il problema, annotare il codice di completamento e il codice motivo e contattare il centro di supporto IBM .

00D70113

Non è stato possibile avviare un processo critico durante l'inizializzazione del gestore code. Ciò potrebbe essere dovuto alla mancanza di memoria insufficiente nella regione.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. Il registro 0 contiene il codice motivo dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Controlla di essere in esecuzione in una regione abbastanza grande. In caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questo non risolve il problema, annotare il codice di completamento e il codice motivo e contattare il centro di supporto IBM .

00D70114

Un controllo di congruenza tra componenti interno non è riuscito.

Azione di sistema

La richiesta viene terminata, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. Il registro 0 contiene il valore in errore.

Risposta del programmatore di sistema

Prendere nota del codice di completamento e del codice motivo, raccogliere il dataset del log attivo di MQ e contattare il centro di assistenza IBM .

00D70116

Si è verificato un errore I/O.

Azione di sistema

Una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. Il registro 0 contiene il codice di errore di Media Manager da una chiamata MMCALL. In alcune circostanze, il gestore code verrà terminato. Ciò dipende dalla natura dell'errore e dalla serie di pagine su cui si è verificato l'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, se necessario.

Consultare il manuale *MVS/DFP Diagnosis Reference* per informazioni sui codici di ritorno da Media Manager. Se non si dispone dell'accesso al manuale richiesto, contattare il centro di supporto IBM , citando il codice di errore di Media Manager.

È anche possibile che il dataset del log attivo di MQ sia utile per la determinazione dei problemi.

00D70118

Una pagina stava per essere scritta in un set di pagine, ma è stato rilevato che aveva un formato non corretto. Il thread in esecuzione è terminato. (Se si tratta del processore di scrittura differito, il gestore code viene terminato)

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code. Se il problema persiste, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1058](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00D70120

Non sono disponibili buffer da sottrarre. Un thread in esecuzione necessitava di un buffer in un pool di buffer per portare una pagina dalla serie di pagine. Il pool di buffer è sovraccarico e, nonostante i tentativi di rendere disponibili più buffer, inclusa la scrittura di pagine nella serie di pagine, non è stato possibile rilasciare alcun buffer.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'. La richiesta API viene terminata con il codice motivo MQRC_UNEXPECTED_ERROR, con l'obiettivo di ridurre la domanda per il bufferpool.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il pool di buffer dei problemi dai precedenti messaggi CSQP019I e CSQP020E . Esaminare la dimensione del pool di buffer con il comando DISPLAY USAGE. Aumentare la dimensione del pool di buffer utilizzando il comando ALTER BUFFPOOL.

00D70122

Si è verificato un errore irreversibile durante il punto di controllo.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. Il registro 0 contiene il codice motivo dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Prendere nota del codice di completamento e del codice motivo, raccogliere il dataset del log attivo di MQ e contattare il centro di assistenza IBM .

00D70133

Un controllo di coerenza interno non è riuscito.

Azione di sistema

La richiesta viene terminata, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Prendere nota del codice di completamento e del codice motivo, raccogliere il dataset del log attivo di MQ e contattare il centro di assistenza IBM .

00D70136

Non è stato possibile avviare un processo critico durante l'inizializzazione del gestore code. Ciò potrebbe essere dovuto alla mancanza di memoria insufficiente nella regione.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. Il registro 0 contiene il codice motivo dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Controlla di essere in esecuzione in una regione abbastanza grande. In caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questo non risolve il problema, annotare il codice di completamento e il codice motivo e contattare il centro di supporto IBM .

00D70137

Non è stato possibile avviare un processo critico durante l'inizializzazione del gestore code. Ciò potrebbe essere dovuto alla mancanza di memoria insufficiente nella regione.

Azione di sistema

Il gestore code è stato terminato, una voce viene scritta in SYS1.LOGRECe viene prodotto un dump. Il registro 0 contiene il codice motivo dell'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Controlla di essere in esecuzione in una regione abbastanza grande. In caso contrario, reimpostare il sistema e riavviare il gestore code. Se questo non risolve il problema, annotare il codice di completamento e il codice motivo e contattare il centro di supporto IBM .

00D70139

Un tentativo di assegnare memoria a 64 bit per uso interno non è riuscito.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare il valore del parametro MEMLIMIT. Per ulteriori informazioni, consultare [Memoria spazio di indirizzo](#).

00D7013A

Un tentativo di assegnare memoria per uso interno non è riuscito. Il registro 2 contiene il codice di ritorno della richiesta STORAGE.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Fornire memoria sufficiente. Per ulteriori informazioni, consultare [Memoria spazio di indirizzo](#).

00D7013B

Un controllo di coerenza interno non è riuscito.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere le informazioni sulla determinazione dei problemi del gestore buffer e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici gestore recupero (X'D9')

Se si verifica un codice di errore del gestore per il recupero che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Una stampa di SYS1.LOGREC.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio appropriati IBM MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS .

00D90000

Un modulo del gestore recupero ha ricevuto il controllo dal relativo FRR per il tentativo e ha rilevato un identificativo del punto di tentativo non valido. Il nome del modulo in cui si è verificato l'errore viene visualizzato in SYS1.LOGREC mostra questo codice di errore nel registro 15.

Azione di sistema

Vengono fornite informazioni di diagnostica standard. L'errore viene registrato in SYS1.LOGREC, è pianificato un dump SVC ed è richiesta la chiusura del gestore code. Il codice di errore di terminazione riflette la funzione per cui il tentativo non è stato eseguito correttamente.

Risposta del programmatore di sistema

Questo è un errore secondario. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per questo errore e per il problema originale che ha causato il nuovo tentativo. Esaminare SYS1.LOGREC e i dump sia dall'errore originale che da quello secondario per determinare se l'area del parametro di ripristino è stata danneggiata o se ritentare i registri ripristinati in modo non corretto per il modulo principale.

Riavviare il gestore code.

00D90002

La routine di notifica di avvio del gestore ripristino ha ricevuto un codice di errore dal gestore log di ripristino durante il tentativo di leggere un record RMST (recovery manager status table) dal BSDS (bootstrap data set) in uno dei casi riportati di seguito:

- Durante la lettura del record contenente l'intestazione RMST. La prima copia è stata letta correttamente, ma non è stato possibile trovare la seconda.
- Durante la lettura dei record contenenti le voci RMST. È stata rilevata una condizione *nessun record trovato* prima della lettura di tutte le voci.
- Durante la lettura di un record di intestazione o di una voce. Il record ha superato la lunghezza prevista.

Questo è un errore IBM MQ .

Azione di sistema

Il gestore recupero non dispone di una FRR (functional recovery routine) quando si verifica questo errore. Si basa sul suo programma di richiamo, la funzione di avvio della funzione, per eseguire SYS1.LOGREC e per richiedere un dump. Il gestore code termina con un codice motivo X'00E80100'.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code ha determinato che il BSDS che stava leggendo è stato danneggiato. Se si è in esecuzione in un ambiente BSDS duale, determinare quale BSDS è danneggiato e seguire le procedure descritte in [Ripristino di BSDS](#) per ripristinarlo dal BSDS valido.

Allo stesso modo, se si è in esecuzione in un singolo ambiente BSDS, fare riferimento a [Ripristino di BSDS](#), che descrive le procedure necessarie per ripristinare il BSDS da un BSDS archiviato.

00D92001

Il controller seriale di checkpoint / riavvio FRR ha richiamato la chiusura del gestore code perché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione di una richiesta.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

La terminazione del gestore code è iniziata. Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e un dump SVC è richiesto per l'errore associato.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le relative istruzioni.

Riavviare il gestore code.

00D92003

Il servizio di richiesta di riavvio FRR ha richiamato la chiusura del gestore code perché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione di una richiesta di riavvio.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le istruzioni associate.

Riavviare il gestore code.

00D92004

Il FRR del controller di checkpoint di arresto ha richiamato la terminazione del gestore code, perché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione di una richiesta di checkpoint di arresto.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le istruzioni associate.

Riavviare il gestore code.

00D92011

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il processo del punto di controllo terminerà in modo anomalo per evitare che una URE danneggiata venga scritta nel log e il gestore code verrà terminato. Ciò consente di evitare la perdita o l'elaborazione non corretta di un'unità di ripristino (UR, unit of recovery) IBM MQ . Il riavvio utilizzerà il punto di controllo precedente e applicherà tutti i record di log IBM MQ fino al punto del problema. Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene pianificato un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1063](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D92012

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il processo di checkpoint terminerà in modo anomalo per evitare che un RURE danneggiato venga scritto nel log e il gestore code verrà terminato. Ciò consente di evitare la perdita o l'elaborazione non corretta di un'unità di ripristino IBM MQ . Il riavvio utilizzerà il punto di controllo precedente e applicherà tutti i record di log IBM MQ fino al punto del problema. Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene pianificato un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1063](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00D92021

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio termina in modo anomalo, il che termina il gestore code. Ciò consente di evitare la perdita o l'elaborazione non corretta di un'unità di ripristino IBM MQ .

Risposta del programmatore di sistema

Non tentare di riavviare il gestore code fino a quando l'errore non viene risolto.

Il log è stato danneggiato. Se si utilizza la registrazione doppia, provare ad avviare il gestore code dal log non danneggiato.

Se non è possibile eseguire questa operazione, utilizzare la seguente procedura (si perderanno tutti gli aggiornamenti dall'ultimo backup):

1. Ripristinare le serie di pagine dall'ultima serie di backup completi. Il gestore code deve essere stato chiuso correttamente prima di eseguire le copie di backup delle serie di pagine.
2. Cancellare i log seguendo la procedura descritta in [Reimpostazione del log del gestore code](#).

Consultare [Programma di utilità CSQUTIL](#) per informazioni sul riavvio del gestore code da un log quando si utilizza la registrazione doppia e il programma di utilità CSQUTIL. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D92022

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio termina in modo anomalo, il che termina il gestore code. Ciò consente di evitare la perdita o l'elaborazione non corretta di un'unità di ripristino IBM MQ .

Risposta del programmatore di sistema

Non tentare di riavviare il gestore code fino a quando l'errore non viene risolto.

Il log è stato danneggiato. Se si utilizza la registrazione doppia, provare ad avviare il gestore code dal log non danneggiato.

Se non è possibile eseguire questa operazione, utilizzare la seguente procedura (si perderanno tutti gli aggiornamenti dall'ultimo backup):

1. Ripristinare le serie di pagine dall'ultima serie di backup completi. Il gestore code deve essere stato chiuso correttamente prima di eseguire le copie di backup delle serie di pagine.
2. Cancellare i log seguendo la procedura descritta in [Reimpostazione del log del gestore code](#).

Consultare [Programma di utilità CSQUTIL](#) per informazioni sul riavvio del gestore code da un log quando si utilizza la registrazione doppia e il programma di utilità CSQUTIL. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D92023

Durante il riavvio del gestore code in modalità RBA di log a 6 byte, è stato rilevato un record di log scritto con un RBA di log a 8 byte.

Azione di sistema

L'elaborazione del riavvio termina in modo anomalo, il che termina il gestore code. Ciò per evitare la perdita o l'elaborazione non corretta di un'unità di ripristino IBM MQ .

Risposta del programmatore di sistema

Non tentare di riavviare il gestore code fino a quando l'errore non viene risolto.

Il gestore code potrebbe essere stato avviato con un log o un BSDS non corretti. Assicurarsi che il gestore code sia avviato con il log e i dataset BSDS corretti. Se questa non è stata la causa del problema, il log o BSDS è stato danneggiato.

Per eseguire il ripristino da un log danneggiato o da un BSDS, se si utilizza la registrazione duale o il BSDS duale, provare ad avviare il gestore code dal log non danneggiato.

Se non è possibile eseguire questa operazione, utilizzare la seguente procedura. Si noti che, eseguendo questa procedura, si perderanno tutti gli aggiornamenti dall'ultimo backup:

1. Ripristinare le serie di pagine dall'ultima serie di backup completi. Il gestore code deve essere stato chiuso correttamente prima di eseguire le copie di backup delle serie di pagine.
2. Cancellare i log seguendo la procedura descritta in [Reimpostazione del log del gestore code](#).

Se necessario, quando si cancellano i log, assicurarsi di convertire il BSDS nella versione precedente, utilizzando il programma di utilità di conversione BSDS CSQJUCNV.

Consultare [Programma di utilità CSQUTIL](#) per informazioni sull'utilizzo del programma di utilità CSQUTIL. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00D93001

L'FRR di commit / backout ha richiamato la chiusura del gestore code, perché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione 'must-complete' per la fase 2 di una richiesta commit - UR.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le istruzioni associate.

Riavviare il gestore code.

00D93011

Un componente secondario di IBM MQ ha richiamato il commit quando lo stato dell'agente non era valido per il richiamo commit - UR. Commit - UR è stato richiesto per un agent che stava modificando i dati. Commit - UR o backout - UR erano già in elaborazione oppure la struttura di ripristino (URE) era danneggiata.

Azione di sistema

Fine anomala dei risultati dell'agente, incluso il backout (backout-UR) della sua attività al punto di coerenza precedente. Questo rilascia tutti i blocchi gestiti dall'agent per le relative risorse.

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene pianificato un dump SVC. Ulteriori informazioni, identificate nell'area di registrazione della variabile SDWA (VRA) dal codice motivo X'00D9CCCC', vengono aggiunte al VRA.

Se l'agent si trovava in uno stato 'must-complete' (in - commit o in - backout), anche il gestore code viene terminato con il codice motivo X'00D93001'. Quando il gestore code viene riavviato successivamente, l'attività recuperabile per questo agent (come un UR di backout o di commit) viene gestita per completare il processo di commit o di backout.

Risposta del programmatore di sistema

Questo è un errore IBM MQ . Esaminare SYS1.LOGREC e il dump per stabilire se commit - UR è stato richiamato in modo non corretto o se la struttura di controllo che riflette lo stato è stata danneggiata.

00D93012

Un componente secondario di IBM MQ ha richiamato il commit quando lo stato dell'agente non era valido per il richiamo commit - UR. Commit - UR è stato richiamato per un agente che stava richiamando solo dati. Commit - UR o backout - UR erano già in fase di elaborazione oppure il campo dello stato di avanzamento ACE era danneggiato.

Azione di sistema

Fine anomala dei risultati dell'agente, incluso il backout (backout-UR) della sua attività al punto di coerenza precedente. Questo rilascia tutti i blocchi gestiti dall'agent per le relative risorse.

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene pianificato un dump SVC. Ulteriori informazioni, identificate nell'area di registrazione della variabile SDWA (VRA) dal codice di errore X'00D9CCCC', vengono aggiunte a SDWA VRA.

Risposta del programmatore di sistema

Questo è un errore IBM MQ . Esaminare SYS1.LOGREC e il dump per stabilire se commit - UR è stato richiamato in modo non corretto o se la struttura di controllo è stata danneggiata.

00D93100

Questo codice di errore indica che un agent affine IBM MQ non ha bisogno di partecipare alla chiamata Phase-2 (Continue Commit), perché tutto il lavoro necessario è stato eseguito durante la chiamata Phase-1 (Prepare).

Questo codice di errore viene generato dal gestore ripristino quando si determina che un agente associato IBM MQ non ha aggiornato alcuna risorsa IBM MQ dall'ultima elaborazione del commit.

Azione di sistema

Il voto 'si' è registrato con il coordinatore del commit.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuno deve essere richiesto perché questo non è un codice di errore. Questo codice di errore viene utilizzato per la comunicazione tra componenti di IBM MQ.

00D94001

L'FRR di commit / backout ha richiamato la terminazione del gestore code, perché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione 'must-complete' per una richiesta backout - UR.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le istruzioni associate.

Riavviare il gestore code.

00D94011

Un componente secondario di IBM MQ ha richiamato il backout in un momento in cui lo stato dell'agente non è valido per richiamare la funzione che esegue il backout delle unità di recupero. Backout-UR o commit - UR phase-2 era già in corso o la struttura dell'agent era danneggiata.

Azione di sistema

L'interruzione anomala dell'agent risulta e, poiché l'agent si trova in uno stato 'must-complete', il gestore code viene terminato con codice motivo X'00D94001'. Quando il gestore code viene riavviato, l'attività recuperabile per questo agente viene gestita per completare il processo di commit o di backout.

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene pianificato un dump SVC. Ulteriori informazioni, identificate nell'area di registrazione della variabile SDWA (VRA) dal codice di errore X'00D9AAAA', vengono aggiunte al VRA SDWA.

Risposta del programmatore di sistema

Questo è un errore IBM MQ . Esaminare SYS1.LOGREC e il dump per stabilire se commit - UR è stato richiamato in modo non corretto o se la struttura di controllo è stata danneggiata.

00D94012

Durante il backout, la fine del log è stata letta prima che fossero stati elaborati tutti gli intervalli di log previsti. L'errore è accompagnato da una chiusura anomala con codice di errore X'00D94001'.

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il gestore code è stato avviato con un modulo di caricamento dei parametri di sistema che specifica OFFLOAD=NO invece di OFFLOAD=YES.

Azione di sistema

L'agent è terminato in maniera anomala con codice di completamento X'5C6'. Poiché l'agent si trova in uno stato di completamento, il gestore code viene terminato con codice motivo X'00D94001' e messaggio CSQV086E.

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC. e viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa di log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Al momento dell'errore, i registri 3 e 4 contengono l'RBA (relative byte address) a 8 byte dell'inizio di questa unità di ripristino. IBM MQ deve leggere nuovamente il log a questo punto per completare il backout di questa unità di ripristino.

Per riavviare il gestore code, è necessario aggiungere nuovamente i dataset di log di archivio mancanti a BSDS con il programma di utilità di inventario del log di modifica e aumentare il parametro MAXARCH nella macro CSQ6LOGP (la macro di inizializzazione del log del modulo dei parametri di sistema) per completare il backout.

Se il log di archivio mancante non è disponibile o se l'archiviazione non era attiva, il gestore code non può essere riavviato a meno che i dataset di log e le serie di pagine non siano tutti reinizializzati o ripristinati dalle copie di backup. I dati verranno persi come risultato di questa azione di ripristino.

00D95001

L'FRR comune del gestore di ripristino ha richiamato la chiusura del gestore code perché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione del punto di controllo.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le istruzioni associate.

Riavviare il gestore code.

00D95011

Il punto di controllo del gestore di ripristino FRR ha richiamato la chiusura del gestore code, poiché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'esecuzione delle funzioni del punto di controllo.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le istruzioni associate.

Riavviare il gestore code.

00D96001

Il FRR di riavvio del gestore ripristino ha richiamato la chiusura del gestore code perché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione del riavvio del processore.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le istruzioni associate.

Riavviare il gestore code.

00D96011

Il FRR di partecipazione di riavvio ha richiamato la chiusura del gestore code, poiché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione dei record di log durante il riavvio.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le istruzioni associate.

Riavviare il gestore code una volta corretto il problema.

00D96021

Il gestore code è stato terminato durante il riavvio perché si è verificato un errore durante il tentativo di lettura del log forward MODE (DIRECT). È accompagnato da un errore del gestore del log di ripristino X'5C6' con un codice di errore che descrive l'errore specifico.

Ogni volta che una parte del log viene ignorata, viene utilizzato 'read direct' per convalidare l'RBA iniziale della porzione che viene letta.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento. Se possibile, rimuovere la causa dell'errore originale e riavviare il gestore code. Se non è possibile correggere l'errore, contattare il centro di supporto IBM .

00D96022

Il riavvio FRR ha richiamato una terminazione anomala, poiché, durante la lettura del log in fase di riavvio, la fine del log è stata letta prima dell'elaborazione di tutti gli ambiti del log di ripristino. È seguita da una chiusura anomala con lo stesso codice di errore (X'00D96022').

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Al momento dell'errore, registrare 2 e 3 (come mostrato nel dump o in SYS1.LOGREC) contiene l'RBA (relative byte address) dell'ultimo record di log letto prima che venisse rilevata la fine del log. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento. Se non è possibile correggere l'errore, contattare il centro di supporto IBM .

00D96031

Il riavvio FRR ha richiamato la chiusura del gestore code, poiché si è verificato un errore durante il tentativo di lettura del log MODE (DIRECT). È accompagnato da un errore del gestore del log di ripristino X'5C6' con un codice di errore che descrive l'errore specifico.

Ogni volta che una parte del log viene ignorata, viene utilizzato 'read direct' per convalidare l'RBA iniziale della porzione che viene letta.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento. Consultare il codice di errore di accompagnamento.

Riavviare il gestore code.

00D96032

Durante il riavvio, la fine del log è stata letta prima dell'elaborazione di tutti gli intervalli di log previsti. L'errore è accompagnato da una chiusura anomala con lo stesso codice di errore (X'00D96032').

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC. È richiesto un dump SVC. Il gestore code viene terminato con il messaggio CSQV086E.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Per ulteriori informazioni, consultare [Ricerca del contenuto di BSDS](#).

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Al momento dell'errore, i registri 2 e 3 contengono l'RBA (relative byte address) dell'ultimo record di log letto prima che venisse rilevata la fine del log. Determinare dove è stato eseguito il log.

00D97001

L'agente interessato è stato annullato durante l'attesa del completamento del servizio RECOVER - UR.

Azione di sistema

La funzione RECOVER - UR è stata completata. Si verifica una chiusura anomala dell'agente richiedente. Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

La condizione che ha causato l'annullamento dell'agente è stata avviata l'installazione (ad esempio, una chiusura *forzata* del gestore code).

00D97011

Il gestore code è stato terminato durante RECOVER - UR perché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione del ripristino RECOVER - UR (CSQRRUPR).

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC. Il gestore code termina con il messaggio CSQV086E e il codice di ritorno X'00D97011'.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare l'errore originale. Se l'errore è relativo al log, consultare [Problemi del log attivo](#) prima di riavviare il gestore code.

00D97012

Il FRR del servizio di richiesta RECOVER - UR ha richiamato la chiusura del gestore code, perché è stato rilevato un errore irreversibile durante il tentativo di ripristinare un'unità di recupero.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le istruzioni associate.

Riavviare il gestore code.

00D97021

IL RECOVER - UR FRR ha richiamato la chiusura del gestore code perché si è verificato un errore durante il tentativo di leggere il log MODE (DIRECT) durante l'elaborazione dell'inoltro. È accompagnato da un errore del gestore del log di ripristino X'5C6' con un codice di errore che descrive l'errore specifico.

Ogni volta che una parte del log viene ignorata, viene utilizzato 'read direct' per convalidare l'RBA iniziale della porzione che viene letta.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento. Consultare il codice di errore di accompagnamento.

Riavviare il gestore code.

00D97022

IL RECOVER - UR ha richiamato una chiusura anomala perché è stata raggiunta la fine del log prima che tutti gli intervalli fossero stati elaborati per il ripristino dell'inoltro. Questo errore è accompagnato da una chiusura anomala con lo stesso codice di errore (X'00D97022').

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Al momento dell'errore, i registri 2 e 3 contengono l'RBA (relative byte address) dell'ultimo record di log letto prima che venisse rilevata la fine del log. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento.

Riavviare il gestore code.

00D97031

L'FRR RECOVER - UR ha richiamato la chiusura del gestore code, perché si è verificato un errore durante un tentativo di lettura del log MODE (DIRECT) durante la lettura del log indietro. È accompagnato da un errore del gestore del log di ripristino X'5C6' con un codice di errore che descrive l'errore specifico.

Ogni volta che una parte del log viene ignorata, viene utilizzata una 'lettura diretta' per convalidare l'RBA di ambito iniziale della parte che viene letta.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Consultare il codice di errore di accompagnamento. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento.

Riavviare il gestore code.

00D97032

Il RECOVER - UR ha richiamato una chiusura anomala perché è stata raggiunta la fine del log prima che tutti gli intervalli fossero stati elaborati per il ripristino all'indietro. Questo errore è accompagnato da una chiusura anomala con lo stesso codice di errore (X'00D97032').

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Al momento dell'errore, i registri 2 e 3 contengono l'RBA (relative byte address) dell'ultimo record di log letto prima che venisse rilevata la fine del log. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento.

Riavviare il gestore code.

00D98001

L'FRR comune del gestore di ripristino ha richiamato la chiusura del gestore code, poiché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione indoubt-UR.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale e seguire le istruzioni associate.

Riavviare il gestore code.

00D98011

L'FRR per il servizio di richiesta UR in dubbio risolto ha richiamato la chiusura del gestore code perché è stato rilevato un errore irreversibile durante l'elaborazione di una richiesta.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Consultare il codice di errore di accompagnamento.

Riavviare il gestore code.

00D98021

L'FRR in dubbio risolto ha richiamato la terminazione del gestore code a causa di un errore durante il tentativo di leggere il log MODE (DIRECT) durante il ripristino di inoltro. È accompagnato da un errore del gestore del log di ripristino X'5C6' con un codice di errore che descrive l'errore specifico.

Ogni volta che una parte del log viene ignorata, viene utilizzato 'read direct' per convalidare l'RBA iniziale della porzione che viene letta.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Consultare il codice di errore di accompagnamento. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento.

Riavviare il gestore code.

00D98022

La risoluzione in dubbio ha richiamato una chiusura anomala quando è stata raggiunta la fine del log prima che tutti gli intervalli fossero stati elaborati per il ripristino dell'inoltro. Questo errore è accompagnato da una chiusura anomala con lo stesso codice di errore (X'00D98022').

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Al momento dell'errore, i registri 2 e 3 contengono l'RBA (relative byte address) dell'ultimo record di log letto prima che venisse rilevata la fine del log. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento.

Riavviare il gestore code.

00D98031

L'FRR in dubbio risolto ha richiamato la chiusura del gestore code, poiché si è verificato un errore durante un tentativo di lettura del log MODE (DIRECT) durante la lettura del file di log precedente. È accompagnato da un errore del gestore del log di ripristino X'5C6' con un codice di errore che descrive l'errore specifico.

Ogni volta che una parte del log viene ignorata, viene utilizzata una 'lettura diretta' per convalidare l'RBA di ambito iniziale della parte che viene letta.

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Consultare il codice di errore di accompagnamento. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento.

Riavviare il gestore code.

00D98032

L'FRR in dubbio risolto ha richiamato una chiusura anomala quando è stata raggiunta la fine del log prima che tutti gli intervalli fossero stati elaborati per il ripristino all'indietro. Questo errore è accompagnato da una terminazione anomala con lo stesso codice di errore (X'00D98032').

Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Le informazioni di diagnostica standard vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC per l'errore originale prima che venga avviata la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire il programma di utilità di stampa della mappa del log per stampare il contenuto di entrambi i BSDS. Ottenere una copia di SYS1.LOGREC e il dump SVC per l'errore originale. Al momento dell'errore, i registri 2 e 3 contengono l'RBA (relative byte address) dell'ultimo record di log letto prima che venisse rilevata la fine del log. Seguire le istruzioni per l'errore del gestore log di ripristino di accompagnamento.

Riavviare il gestore code.

00D99001

L'RBA del punto di controllo nel record di controllo di riavvio condizionale, dedotto dal valore RBA o LRSN finale specificato, non è disponibile. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che i dataset di log disponibili per l'utilizzo al riavvio non includono l'RBA o l'LRSN finale.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio CSQR015E.

00D99104

Il riavvio del gestore code ha rilevato che era richiesta la migrazione all'indietro dei messaggi. Per rendere possibile la migrazione all'indietro, non devono essere presenti unità di ripristino non sottoposte a commit alla fine del riavvio. Durante il riavvio, tuttavia, è stato deciso di non forzare il commit di un'unità di lavoro dubbia rilevata. La decisione si basa sulla risposta al messaggio CSQR021D sulla presenza di un parametro di servizio che impedisce l'emissione di CSQR021D WTOR.

Azione di sistema

Il riavvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code con un livello di codice superiore in modo che la migrazione all'indietro non sia richiesta oppure consentire il commit delle unità di lavoro in dubbio durante il riavvio.

00D9AAAA

Questo codice di errore identifica ulteriori dati memorizzati nella VRA (variable recording area) SDWA (system diagnostic work area) a seguito di un errore durante backout-UR.

Azione di sistema

I dati vengono memorizzati nel campo indicato dalla chiave VRA 38 che segue la stringa EBCDIC 'RMC-COMMIT/BACKOUT '. Queste informazioni sono utili per il personale di assistenza IBM .

Risposta del programmatore di sistema

Cita questo codice e il contenuto del campo VRA indicato dalla chiave 38 quando contatta il tuo centro di supporto IBM .

00D9BBBB

Questo codice di errore identifica ulteriori dati memorizzati nella VRA (variable recording area) SDWA (system diagnostic work area) in seguito ad un errore durante begin - UR.

Azione di sistema

I dati vengono archiviati nel campo indicato dalla chiave VRA 38. Queste informazioni sono utili per il personale di assistenza IBM .

Risposta del programmatore di sistema

Cita questo codice e il contenuto del campo VRA indicato dalla chiave 38 quando contatta il tuo centro di supporto IBM .

00D9CCCC

Questo codice di errore identifica ulteriori dati memorizzati nella VRA (variable recording area) SDWA (system diagnostic work area) dopo un errore durante il commit - UR.

Azione di sistema

I dati vengono memorizzati nel campo indicato dalla chiave VRA 38 dopo la stringa EBCDIC 'RMC-COMMIT / ABORT '. Queste informazioni sono utili per il personale di assistenza IBM .

Risposta del programmatore di sistema

Cita questo codice e il contenuto del campo VRA indicato dalla chiave 38 quando contatta il tuo centro di supporto IBM .

00D9EEEE

Questo codice di errore identifica ulteriori dati memorizzati nella VRA (variable recording area) SDWA (system diagnostic work area) in seguito a un errore durante end - UR.

Azione di sistema

I dati vengono archiviati nel campo indicato dalla chiave VRA 38. Queste informazioni sono utili per il personale di assistenza IBM .

Risposta del programmatore di sistema

Cita questo codice e il contenuto del campo VRA indicato dalla chiave 38 quando contatta il tuo centro di supporto IBM .

Codici gestore memoria (X'E2')

Se si verifica un codice di errore del gestore memoria non elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.

- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Una stampa di SYS1.LOGREC.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.

00E20001, 00E20002

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20003

Una richiesta di memoria indicava che non era disponibile memoria sufficiente nell'area privata.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della regione.

Se non si è in grado di risolvere il problema aumentando la dimensione della regione, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20004

Una richiesta di memoria ha indicato che non era disponibile memoria sufficiente a causa dei limiti di dimensione del lotto.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare le dimensioni del pool.

Se non si riesce a risolvere il problema aumentando le dimensioni del pool, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E20005, 00E20006, 00E20007, 00E20008, 00E20009

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E2000A

Una richiesta di richiamo della memoria ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della regione.

Se l'aumento della dimensione della regione non consente di risolvere il problema, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E2000B

Una richiesta di richiamo della memoria ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della regione.

Se l'aumento della dimensione della regione non consente di risolvere il problema, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E2000C

Una richiesta di memoria ha indicato che non era disponibile memoria sufficiente a causa dei limiti di dimensione del lotto.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare le dimensioni del pool.

Se l'aumento della dimensione del pool non consente di risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E2000D, 00E2000E

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

La causa più probabile del problema è una sovrapposizione di memoria o una richiesta di memoria non valida da un componente del gestore code. Un prodotto diverso da MQ potrebbe causare problemi di sovrapposizione della memoria.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E2000F, 00E20010, 00E20011, 00E20012

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20013

Una richiesta di richiamo della memoria ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della regione.

Se l'aumento della dimensione della regione non consente di risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20014

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20015

Una richiesta di memoria ha indicato che 8K byte di memoria dell'area privata nel pool secondario 229 non era disponibile.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

È probabile che vi sia una carenza di memoria dell'area privata nello spazio di indirizzo in cui si è verificato il problema. Aumentare la memoria privata massima.

Se l'aumento della memoria privata massima non risolve il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E20016

Una richiesta di memoria ha indicato che non era disponibile memoria sufficiente nel pool secondario 229.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della regione.

Se l'aumento della dimensione della regione non consente di risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E20017, 00E20018, 00E20019

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E2001A

Si è verificato un errore con l'ESTAE z/OS .

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump. Il registro 15 contiene il codice di ritorno dall'ESTAE z/OS .

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E2001B

La funzione 'setlock ottiene' ha emesso un codice di ritorno diverso da zero.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E2001D, 00E2001E

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E2001F

Memoria insufficiente in CSA (Common service area) per soddisfare una richiesta di memoria.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire gli strumenti di monitoraggio disponibili durante l'installazione per esaminare l'utilizzo CSA.

Aumentare la dimensione CSA.

Se l'aumento della dimensione della CSA non risolve il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20020

Memoria insufficiente nell'area privata per soddisfare una richiesta di memoria.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della regione.

Se l'aumento della dimensione della regione non risolve il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E20021

Memoria insufficiente in CSA (Common service area) per soddisfare una richiesta di memoria.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire gli strumenti di monitoraggio disponibili durante l'installazione per esaminare l'utilizzo CSA.

Aumentare la dimensione CSA.

Se l'aumento della dimensione della CSA non risolve il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20022

Memoria insufficiente in CSA (Common service area) per soddisfare una richiesta di memoria.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire gli strumenti di monitoraggio disponibili durante l'installazione per esaminare l'utilizzo CSA.

Aumentare la dimensione CSA.

Se l'aumento della dimensione della CSA non risolve il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20023

Memoria insufficiente nell'area privata per soddisfare una richiesta di memoria.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione della regione.

Se l'aumento della dimensione della regione non risolve il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E20024

Memoria insufficiente in CSA (Common service area) per soddisfare una richiesta di memoria.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire gli strumenti di monitoraggio disponibili durante l'installazione per esaminare l'utilizzo CSA.

Aumentare la dimensione CSA.

Se l'aumento della dimensione della CSA non risolve il problema, raccogliere gli elementi elencati in "Diagnostiche" a pagina 1076 e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20025

Memoria insufficiente in CSA (Common service area) per soddisfare una richiesta di memoria.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Eseguire gli strumenti di monitoraggio disponibili durante l'installazione per esaminare l'utilizzo CSA.

Aumentare la dimensione CSA.

Se l'aumento della dimensione della CSA non risolve il problema, raccogliere gli elementi elencati in "Diagnostiche" a pagina 1076 e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20026

Una richiesta di memoria ha indicato che 4K byte di memoria dell'area privata nel pool secondario 229 non era disponibile.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

È probabile che vi sia una carenza di memoria dell'area privata nello spazio di indirizzo in cui si è verificato il problema. Aumentare la dimensione della regione.

Se l'aumento della dimensione della regione non risolve il problema, raccogliere gli elementi elencati in "Diagnostiche" a pagina 1076 e contattare il centro di supporto IBM .

00E20027, 00E20028, 00E20029, 00E2002A

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in "Diagnostiche" a pagina 1076 e contattare il centro di assistenza IBM .

00E2002B

Questo codice di errore viene utilizzato per forzare la percolazione quando viene rilevato un errore nel codice del gestore di memorizzazione e il gestore di memorizzazione è stato richiamato in modo ricorsivo.

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento al codice di errore di origine.

00E20042, 00E20043, 00E20044, 00E20045

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E20046

Storage insufficiente in un pool di storage a 64 bit per soddisfare una richiesta.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare il MEMLIM per il gestore code e riavviarlo. Se il problema persiste, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E20047

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Le informazioni diagnostiche vengono registrate in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1076](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici servizi timer (X'E3')

00E30001

Si è verificato un errore interno.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere il dump di sistema, tutte le informazioni di traccia raccolte e il relativo SYS1 SYS1.LOGREC e contattare il centro di supporto IBM .

00E30002

Questo codice motivo è stato emesso perché un tentativo di richiamare la macro z/OS STIMERM non è riuscito. Il codice di ritorno da STIMERM è nel registro 9.

Risposta del programmatore di sistema

Analizzare il dump di sistema, correggere il problema dalle informazioni contenute nel dump e riavviare il gestore code.

Per informazioni sulla macro STIMERM, consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* .

Codici servizi agent (X'E5')

Se si verifica un codice di errore dei servizi agent che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Una stampa di SYS1.LOGREC.
- Se si sta utilizzando CICS, l'output del dump di transazione CICS .
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.

00E50001, 00E50002

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione richiedente è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50004, 00E50005, 00E50006, 00E50007, 00E50008, 00E50009, 00E50012

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione richiedente è terminata in modo anomalo. Un record viene scritto in SYS1.LOGREC e un dump SVC è richiesto.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50013

Un'unità di esecuzione MQ è stata terminata in maniera anomala.

Azione di sistema

L'elaborazione CANCEL dell'agent continua.

Risposta del programmatore di sistema

Questo codice di errore potrebbe essere emesso come risultato di una chiusura anomala di un'attività collegata o di un comando STOP QMGR MODE (FORCE). In tali casi non è necessaria alcuna ulteriore azione.

Se l'errore risulta nella chiusura del gestore code e non si è in grado di risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50014

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Una voce viene scritta in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50015

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'operazione viene ritentata una volta. In caso contrario, il gestore code viene terminato con codice motivo X'00E50054'.

Un SYS1 SYS1.LOGREC e un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, se necessario.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50029

La funzione dei servizi agent che stabilisce la struttura di attività di MQ termina in modo anomalo con questo codice motivo in seguito al rilevamento di un modulo di caricamento caricato senza la funzione di indirizzamento a 31 bit. È preceduto dal messaggio CSQV029E.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere messaggio CSQV029E.

00E50030, 00E50031, 00E50032, 00E50035, 00E50036

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione richiedente è terminata in modo anomalo. L'errore viene registrato su SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50040

La terminazione del gestore code è stata richiamata a seguito di un errore irreversibile durante l'elaborazione di una richiesta di terminazione dell'agent affine al livello *threado identify* .

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione del log di sistema e dei contenuti di SYS1.LOGREC per MQ che si verificano immediatamente prima del messaggio di chiusura del sistema CSQV086E. Seguire le procedure di determinazione dei errori specifici. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50041

La terminazione del gestore code è stata richiamata a causa di un errore irreversibile durante l'elaborazione di una richiesta di chiusura dell'agente.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione del log di sistema e dei contenuti di SYS1.LOGREC per MQ che si verificano immediatamente prima del messaggio di chiusura del sistema CSQV086E. Seguire le procedure di determinazione dei errori specifici. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50042, 00E50044

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente è terminata in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGREC e un dump SVC è richiesto.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50045

La terminazione del gestore code è stata richiamata a seguito di un errore irreversibile durante l'elaborazione di una richiesta di creazione del servizio agent affine al livello *threado identify* .

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione del log di sistema e dei contenuti di SYS1.LOGREC per MQ che si verificano immediatamente prima del messaggio di chiusura CSQV086E. Seguire le procedure di determinazione dei errori specifici. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50046

La terminazione del gestore code è stata richiamata a causa di un errore irreversibile durante l'elaborazione di una richiesta di creazione della struttura agent.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione del log di sistema e dei contenuti di SYS1.LOGREC per MQ che si verificano immediatamente prima del messaggio di chiusura CSQV086E. Seguire le procedure di determinazione dei errori specifici. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50047

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione del log di sistema e dei contenuti di SYS1.LOGREC per MQ che si verificano immediatamente prima del messaggio di chiusura CSQV086E. Seguire le procedure di determinazione dei errori specifici. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50050

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione richiedente è terminata in modo anomalo.

Un codice di errore di recupero X'00E50054' viene inserito nel campo SDWACOMU di SDWA, che indica che i servizi di sincronizzazione erano responsabili della chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50051

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato in maniera anomala con un codice di completamento X'5C6' e questo codice motivo.

Un codice di errore di ripristino X'00E50054' viene inserito nel campo SDWACOMU di SDWA che indica che i servizi di sincronizzazione erano responsabili della chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50052

Non è stato possibile rilasciare z/OS CML (cross - memory lock).

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato in maniera anomala con un codice di completamento X'5C6' e questo codice motivo.

Un codice di errore di ripristino X'00E50054' viene inserito nel campo SDWACOMU di SDWA che indica che i servizi di sincronizzazione erano responsabili della chiusura del gestore code.

Un record viene scritto in SYS1.LOGREC e un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50054

Il gestore code viene terminato in maniera anomala dalla routine di recupero dei servizi di sincronizzazione quando si verifica un errore irreversibile durante l'elaborazione del recupero per le

funzioni SUSPEND, CANCEL, RESUME o SRB REDISPATCH. Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

È stata rilevata una delle seguenti condizioni durante l'elaborazione del ripristino per la funzione richiesta:

- Impossibile completare l'elaborazione di ripresa per un'unità di esecuzione in modalità SRB sospesa al momento dell'errore
- Si sono verificati degli errori durante l'elaborazione del ripristino primario che hanno causato l'entrata nella routine di ripristino secondaria
- Il nuovo tentativo di ripristino avviato al codice di sospensione / ripresa della linea principale ha causato la ripetizione dei tentativi nella routine di ripristino funzionale
- Impossibile ottenere o rilasciare il blocco di memoria incrociata (CML) dello spazio di indirizzo del gestore code durante l'elaborazione della linea principale o durante l'elaborazione del ripristino funzionale (ad esempio, codice motivo X'00E50052')

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Questo codice di errore è associato a un codice di completamento X'6C6' che indica che i servizi di sincronizzazione erano responsabili della chiusura.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione del log di sistema e dei contenuti di SYS1.LOGREC per MQ che si verificano immediatamente prima del messaggio di chiusura del sistema CSQV086E. Seguire le procedure di determinazione dei errori specifici. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50055

La routine di ripristino funzionale dei servizi di sincronia non è stata in grado di completare correttamente l'elaborazione della ripresa per un'unità di esecuzione in modalità TCB sospesa. L'elaborazione di ripresa è stata richiesta dalle funzioni CANCEL o RESUME.

Azione di sistema

Poiché l'unità di esecuzione in modalità TCB sospesa non può rimanere in stato sospeso, la routine di ripristino richiama il servizio CALLRTM (TYPE = ABTERM) di z/OS per terminare l'unità di esecuzione in modo anomalo con codice di completamento X'6C6'. A seconda dell'unità di esecuzione che è stata terminata, il gestore code potrebbe essere terminato in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, se necessario.

Eseguire la scansione del log di sistema e dei contenuti di SYS1.LOGREC per MQ che si verificano immediatamente prima della fine dell'unità di esecuzione. Seguire le procedure di determinazione dei errori specifici. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50059

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Se il modulo che rileva l'errore è CSQVSDC0, verrà ritentato una volta. Se la convalida ha esito negativo, il gestore code viene terminato in modo anomalo con un codice motivo X'00E50054'.

Un SYS1 SYS1.LOGREC e un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50062

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività affine è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50063

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività è terminata in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50065

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione è terminata in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50069

Questo codice di errore viene emesso durante l'elaborazione del ripristino per la funzione di sospensione durante l'esecuzione in modalità SRB nella routine di ripristino stabilita dal servizio z/OS SRBSTAT (SAVE). Poiché la routine di ripristino stabilita da questo servizio è l'unica routine nello stack FRR al momento dell'errore, non è possibile eseguire la normale percolazione RTM alla routine di ripristino del gestore risorse richiamante.

Dopo che l'elaborazione del ripristino per l'errore iniziale è stata completata con esito positivo, l'ambiente RTM viene chiuso mediante un nuovo tentativo su una routine che ripristina lo stack FRR originale. Questa routine termina in maniera anomala con il codice di completamento X'5C6' e questo codice di errore. Ciò causa l'entrata nella routine di ripristino originale stabilita durante l'inizializzazione della sospensione.

Azione di sistema

Una volta intercettato dalla routine di ripristino di sospensione originale, un SYS1 SYS1.LOGREC e il dump SVC sono richiesti per documentare l'errore originale. Il codice di errore di ripristino originale viene inserito nel campo SDWACOMU dell'SDWA indicando le azioni eseguite durante l'elaborazione di ripristino dell'errore iniziale. Il controllo viene quindi restituito alla routine di ripristino del programma di gestione risorse tramite la percolazione RTM.

Risposta del programmatore di sistema

Poiché viene utilizzato solo per consentire il trasferimento del codice di errore di ripristino iniziale alla routine di ripristino del gestore risorse richiamante, non sono richieste ulteriori azioni di ripristino per questo codice di errore. Le informazioni diagnostiche per l'errore iniziale rilevato possono essere ottenute tramite SYS1.LOGREC e SVC forniti.

00E50070

Per consentire a un'attività interna di terminare se stessa, l'attività è terminata in maniera anomala. Non si tratta necessariamente di un errore.

Azione di sistema

L'attività è terminata in maniera anomala.

Se l'attività di servizio viene terminata in modo anomalo con un codice di completamento X'6C6', non viene eseguito alcun dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

L'errore deve essere ignorato se si verifica in modo isolato, tuttavia, se si verifica insieme ad altri problemi, tali problemi devono essere risolti.

Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50071

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività interna è terminata in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50072

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50073

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente è terminata in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50074

Questo codice motivo viene emesso in risposta a un codice di ritorno diverso da zero da ATTACH durante un tentativo di creazione di un'attività interna.

Azione di sistema

L'operazione ATTACH viene ritentata. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC. Se si verifica di nuovo un problema, il gestore code viene terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, se necessario.

Il registro 2, in SDWA, contiene il codice di ritorno dalla richiesta ATTACH. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50075, 00E50076, 00E50077, 00E50078

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione richiedente è terminata. Anche il gestore code potrebbe essere terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, se necessario.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50079

Si è verificato un errore interno. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo affine è in fase di chiusura.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione richiedente è terminata in modo anomalo. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50080, 00E50081

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

È richiesto un dump SVC specificando un codice di completamento X'5C6' e questo codice di errore. Nessun record viene scritto in SYS1.LOGREC. L'esecuzione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50094, 00E50095, 00E50096, 00E50097, 00E50100

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La routine di recupero richiesta è terminata in modo anomalo. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50101

MQ non è stato in grado di stabilire un ESTAE.

Azione di sistema

L'errore viene passato a un sottocomponente di supporto del sottosistema (SSS) ESTAE. Probabilmente, il gestore code è terminato in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

L'incapacità di stabilire un ESTAE è di solito dovuta allo spazio libero insufficiente nell'area della coda del sistema locale (LSQA) per un blocco di controllo ESTAE (SCB). Se necessario, aumentare la dimensione dello spazio di indirizzo del gestore code.

Riavviare il gestore code.

Esaminare il dump SVC associato per l'utilizzo e le aree libere nei pool secondari LSQA appartenenti allo spazio di indirizzo dei servizi di sistema. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50102

Si è verificato un errore irreversibile durante l'annullamento di tutti gli agenti attivi durante l'elaborazione del comando STOP QMGR MODE (FORCE). Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Esaminare SYS1.LOGREC per gli errori immediatamente precedenti la chiusura del gestore code.

00E50500

Non è stato possibile ottenere un blocco z/OS LOCAL o CML durante l'elaborazione di terminazione anomala del gestore code.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione è terminata in maniera anomala. L'errore viene registrato su SYS1.LOGREC e l'interruzione anomala del gestore code viene completata in una diversa unità di esecuzione, se possibile.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, se necessario.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E50501

Non è stato possibile rilasciare un blocco z/OS LOCAL o CML durante l'elaborazione di terminazione anomala del gestore code.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione è terminata in maniera anomala. L'errore viene registrato su SYS1.LOGREC. La terminazione del gestore code viene completata in un'unità di esecuzione diversa, se possibile.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E50502

Non è stato possibile ottenere un blocco LOCAL di z/OS durante l'elaborazione di fine anomala del gestore code.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione è terminata in maniera anomala. L'errore viene registrato su SYS1.LOGRECe l'interruzione anomala del gestore code viene completata in una diversa unità di esecuzione, se possibile.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E50503

Non è stato possibile rilasciare un blocco LOCAL z/OS durante l'elaborazione di terminazione anomala del gestore code.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione è terminata in maniera anomala. L'errore viene registrato su SYS1.LOGRECe l'interruzione anomala del gestore code viene completata in una diversa unità di esecuzione, se possibile.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E50504

Questo codice motivo viene utilizzato per definire il formato delle informazioni registrate nella VRA (variable recording area) SDWA dal processore di terminazione del gestore code. Il codice identifica le informazioni aggiuntive fornite nella VRA per gli errori rilevati nel modulo CSQVATRM.

Azione di sistema

La registrazione dell'errore rilevato durante la chiusura del gestore code continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

00E50505

Questo codice motivo viene utilizzato per definire il formato delle informazioni registrate nell'area di registrazione della variabile SDWA (VRA). Il codice identifica le informazioni aggiuntive fornite nella VRA per gli errori rilevati nel modulo CSQVATR4.

Azione di sistema

La registrazione dell'errore rilevato durante la chiusura del gestore code continua.

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna.

00E50701

Si è verificato un problema durante il commit Phase-1. Viene utilizzato per eseguire il backout, la deallocazione e l'elaborazione end - UR.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50702

Si è verificato un errore durante l'elaborazione in modo SRB che non può essere recuperato.

L'elaborazione in modalità SRB viene spesso utilizzata internamente dal gestore code per assicurare l'integrità dei dati e la coerenza dello stato interno. Quando non è possibile eseguire il ripristino, il gestore code viene terminato con questo codice motivo.

La maggior parte delle ricorrenze è dovuta a errori interni che devono essere notificati al servizio IBM per ulteriori indagini.

L'errore si verifica anche quando i dataset di log sono stati riformattati, senza riformattare le serie di pagine (in modo che contengano ancora dati attivi). Questa situazione può essere risolta dall'azione dell'utente.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato in modo anomalo con questo codice motivo. Un dump SVC dell'errore originale è stato richiesto dalla routine di ripristino per CSQVEUS2 e un record scritto su SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC che ricercano uno o più errori MQ immediatamente prima della chiusura del gestore code. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50703

Questo codice motivo di terminazione del gestore code viene utilizzato in caso di errore durante il tentativo di ripresa di un'unità di esecuzione sospesa. Il completamento con esito positivo dell'elaborazione di ripresa è stato 'in dubbio'.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E50704

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con questo codice motivo. Inoltre, se non è stato fornito alcun SDWA per la routine di ripristino, viene richiesto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC che ricercano uno o più errori MQ immediatamente prima della chiusura del gestore code. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50705

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E50706

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con questo codice motivo. Inoltre, se non è stato fornito alcun SDWA per la routine di ripristino, viene richiesto un dump. Un record viene scritto in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC che ricercano uno o più errori MQ immediatamente prima della chiusura del gestore code. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50707

Non è stato possibile stabilire un ESTAE.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare l'uso e le aree libere nel pool secondario LSQA dello spazio di indirizzi del gestore code. Se necessario, aumentare la dimensione dell'area privata dello spazio di indirizzo.

Riavviare il gestore code.

Se la terminazione del gestore code è stata richiesta dal modulo CSQVRCT, è stato richiesto un dump SVC standard. Se la causa del problema è una memoria privata insufficiente, altri gestori risorse MQ potrebbero essere terminati in modo anomalo.

Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50708

Si è verificato un errore durante la connessione di un agent affine allo spazio di indirizzo del gestore code. La connessione deve essere completata in modo che l'agent affine possa essere terminato.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con questo codice motivo. È stato richiesto un dump SVC dell'errore originale ed è stato immesso un record in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC che ricercano uno o più errori MQ immediatamente prima della chiusura del gestore code.

00E50709

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC per uno o più errori di MQ che si verificano immediatamente prima della chiusura del gestore code. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50710

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con questo codice motivo. È stato richiesto un dump SVC dell'errore originale ed è stato immesso un record in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC che ricercano uno o più errori MQ immediatamente prima della chiusura del gestore code. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50711

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con questo codice motivo. È stato richiesto un dump SVC dell'errore originale ed è stato immesso un record in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC che ricercano uno o più errori MQ immediatamente prima della chiusura del gestore code. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50712

Si è verificato un errore in una funzione del gestore latch durante il tentativo di terminare il contenitore di un latch MQ . L'attività del detentore è stata impostata come non distribuibile da parte di z/OS e un CALLRTM per terminare questa attività non è riuscito.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con questo codice motivo. È richiesto un dump SVC dell'errore e un record immesso in SYS1.LOGREC. Il registro 3 al momento dell'errore contiene l'indirizzo TCB del detentore del blocco nello spazio di indirizzi principale e il registro 4 contiene il codice di ritorno da CALLRTM.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC per uno o più errori MQ immediatamente prima della chiusura del gestore code.

00E50713

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala. Il processore di terminazione del gestore code richiede un dump SVC e un record viene scritto in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC per uno o più errori di MQ che si verificano immediatamente prima della chiusura del gestore code. Potrebbe essere necessario analizzare il dump SVC richiesto. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50715

La terminazione del gestore code è stata richiesta a causa di un errore irreversibile in un'unità di esecuzione in modalità SRB.

Azione di sistema

L'attività correlata all'SRB è stata terminata in modo anomalo a causa dell'esecuzione da SRB a TCB. Il gestore code è terminato in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC per uno o più errori di MQ che si verificano immediatamente prima della chiusura del gestore code.

00E50717

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC per uno o più errori di MQ che si verificano immediatamente prima della chiusura del gestore code. Se un errore ha preceduto la richiesta di terminazione del gestore code, è possibile ottenere informazioni diagnostiche tramite SYS1.LOGREC e SVC. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50719

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC per uno o più errori di MQ che si verificano immediatamente prima della chiusura del gestore code. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1084](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E50725

La chiusura del gestore code è stata richiesta a causa di un errore non ripristinato in un'unità di esecuzione in modalità SRB pianificata.

Azione di sistema

L'attività correlata all'SRB è stata terminata in modo anomalo, a causa della percolazione da SRB a TCB. Il gestore code è terminato in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1084 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC per uno o più errori di MQ che si verificano immediatamente prima della chiusura del gestore code. Se necessario, analizzare il dump SVC richiesto dalla terminazione del gestore code.

00E50727

Si è verificato un errore secondario durante l'elaborazione del ripristino funzionale dei servizi agent. Questo è un codice motivo di terminazione del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1084 potrebbero essere utili nella risoluzione del problema. Eseguire la scansione di SYS1.LOGREC per uno o più errori di MQ che si verificano immediatamente prima della chiusura del gestore code.

Codici di strumentazione (X'E6')

Se si verifica un codice di errore delle funzioni di strumentazione che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Una stampa di SYS1.LOGREC.
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.

00E60008

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La funzione di cui si sta eseguendo la traccia è terminata in modo anomalo. Il gestore code rimane operativo.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1098 e contattare il centro di assistenza IBM .

00E60017

Questo codice è un codice interno utilizzato dal programma di formattazione dump.

Azione di sistema

La richiesta è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1098](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E60085, 00E60086, 00E60087, 00E60088, 00E60089

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1098](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Da 00E60100 a 00E60199

I codici di errore da X'00E60100'a X'00E60199' vengono utilizzati dall'IFC (instrumentation facility component) quando si verifica un evento di traccia per cui il personale di assistenza IBM ha richiesto un dump utilizzando l'aiuto di servizio del dump selettivo IFC.

Azione di sistema

L'agent potrebbe essere ritentato o terminato, in base alla richiesta di dump di funzionalità.

Risposta del programmatore di sistema

Il codice di errore viene emesso sulla ricorrenza di un evento di traccia specificato. Un dump SVC viene eseguito su SYS1.DUMPxx . I metodi di determinazione dei problemi dipendono dalla condizione che il personale di assistenza IBM sta tentando di eseguire il trap.

00E60701

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1098](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E60702, 00E60703

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1098](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici di accodamento distribuiti (X'E7')

Se si verifica un codice motivo di accodamento distribuito non elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.

- Le definizioni di canale utilizzate
- Se l'errore ha interessato un agente del canale dei messaggi, un elenco di tutti i programmi di uscita del canale utente utilizzati dall'agente del canale dei messaggi.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- La registrazione del lavoro iniziatore di canali.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.

00E70001

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM.

00E70002

Nessuna attività secondaria dell'adattatore è attiva. Hanno avuto esito negativo molte volte e quindi non sono stati riavviati.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i problemi di errore dell'attività secondaria dell'adattatore, come riportato nei messaggi associati a ciascun errore.

00E70003

Nessun dispatcher attivo. Non è stato possibile avviare tutti i dispatcher oppure tutti i dispatcher hanno avuto esito negativo molte volte e quindi non sono stati riavviati.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i problemi di errore del dispatcher, come riportato nei messaggi associati a ciascun malfunzionamento.

00E70004

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM.

00E70007

Un tentativo da parte di un'attività secondaria dell'adattatore di ottenere della memoria non è riuscito.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Aumentare la dimensione dello spazio di indirizzo dell'iniziatore di canali o ridurre il numero di dispatcher, attività secondarie dell'adattatore, attività secondarie del server SSL e canali attivi utilizzati.

00E70008, 00E70009, 00E7000A

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E70011

L'iniziatore di canali non è stato in grado di caricare il modulo CSQXBENT.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi che indicano il motivo per cui CSQXBENT non è stato caricato. Verificare che il modulo si trovi nella libreria richiesta e che vi si faccia riferimento correttamente.

L'iniziatore del canale tenta di caricare questo modulo dai data set della libreria nell'istruzione STEPLIB DD della procedura JCL dell'attività avviata xxxxCHIN.

00E70013

Sono state richieste alcune attività secondarie dell'adattatore, ma non è stato possibile collegarle.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i problemi di collegamento dell'attività secondaria dell'adattatore, come riportato nei messaggi associati a ciascun malfunzionamento. Se non è possibile risolvere i problemi, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E70015

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E7001D

Durante l'avvio, l'iniziatore di canali non è stato in grado di ottenere una quantità di memoria inferiore a 16M.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare la causa del problema.

00E7001E, 00E7001F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare l'iniziatore del canale.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E70020

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i precedenti messaggi di errore. Se il problema non può essere risolto, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E70021, 00E70022, 00E70023, 00E70024, 00E70025

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E70031

Si è verificato un errore interno. Un blocco è attualmente detenuto da un'attività che è terminata.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Determinare il motivo per cui l'attività terminata non ha liberato il blocco. Ciò potrebbe essere dovuto a un precedente errore. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E70032

Si è verificato un errore interno. Un tentativo di aggiornare le informazioni contenute nella CF ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#), insieme con dettagli del gruppo di condivisione code e dei gestori code attivi, nonché i gestori code definiti per il gruppo di condivisione

code al momento. Queste informazioni possono essere ottenute immettendo i seguenti comandi z/OS :

```
D XCF,GRP
```

per visualizzare un elenco di tutti i gruppi di condivisione code nella CF (Coupling Facility)

```
D XCF,GRP,qsg-name,ALL
```

per visualizzare lo stato dei gestori code definiti per il gruppo di condivisione code.

Contattare il centro di supporto IBM .

00E70033

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E70052

Nessuna attività secondaria del server SSL è attiva. Hanno avuto esito negativo molte volte e quindi non sono stati riavviati.

Azione di sistema

L'iniziatore del canale termina.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i problemi di errore delle attività secondarie del server SSL, come riportato nei messaggi associati a ciascun malfunzionamento.

00E70053

Sono state richieste alcune attività secondarie del server SSL, ma non è stato possibile collegarle.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare i problemi di collegamento delle attività secondarie del server SSL, come riportato nei messaggi associati a ciascun errore. Se non è possibile risolvere i problemi, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E7010C

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E7010E

Il dispatcher ha rilevato un'incongruenza nello stack di collegamenti.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

La causa più probabile è un utilizzo non corretto dello stack di collegamento da parte di un'uscita utente; le uscite devono emettere tutte le chiamate API MQ e tornare al chiamante allo stesso livello di stack di collegamento come sono state immesse. Se le uscite non vengono utilizzate o se non utilizzano lo stack di collegamento, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E7010F, 00E7014A

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E7014C

Si è verificato un errore interno. Ciò può essere causato da un errore di arresto dell'iniziatore di canali durante l'esecuzione su un'istanza precedente del gestore code e il tentativo di connessione a un'istanza successiva del gestore code.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#), terminare e riavviare il programma di avvio del canale e contattare il centro di assistenza IBM .

00E7014D

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E7014F

Si è verificato un errore interno. Di solito, ciò è dovuto ad un errore precedente.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la console per i messaggi di errore precedenti che riportino un errore precedente ed eseguire l'azione appropriata per risolvere tale errore. Se non è presente alcun errore precedente, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E7015A, 00E70214, 00E70216, 00E70226, 00E70231, 00E70232, 00E70233, 00E70501, 00E70522, 00E70543, 00E70546, 00E70553

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E70054, 00E70055, 00E70056

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E70057, 00E70058

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E70708

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1099](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Procedura di inizializzazione e codici dei servizi generali (X'E8')

Se si verifica un codice di errore della procedura di inizializzazione che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Una stampa di SYS1.LOGREC.
- Il modulo di caricamento dei parametri di sistema.
- La procedura di inizializzazione.
- La procedura JCL dell'attività avviata per questo gestore code.
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.

00E80001

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80002

Lo spazio di indirizzo del gestore code non è stato avviato correttamente o si è verificato un errore durante l'elaborazione IEFSSREQ di z/OS .

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC. Il registro 9 contiene l'indirizzo di un campo a 8 byte che contiene le seguenti informazioni diagnostiche:

- Byte da 1 a 4 - nome sottosistema
- Byte da 5 a 8 - contenuto del registro 15 che contiene il codice di ritorno impostato dalla macro IEFSSREQ z/OS

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E80003, 00E80004, 00E80005, 00E80006

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E8000E

Non è stato possibile stabilire un ESTAE per l'attività di controllo dello spazio di indirizzi del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC. Il registro 9 contiene l'indirizzo di un campo a 4 byte che contiene il codice di ritorno della macro ESTAE.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E8000F

Sono stati specificati parametri di avvio non validi. Ciò è stato probabilmente causato da un tentativo di avviare il gestore code mediante un metodo diverso dal comando START QMGR.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E80011

Non è stato possibile rendere lo spazio di indirizzo non sostituibile.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E80012

Si è verificato un errore interno.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80013, 00E8001F, 00E8002F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80031

È stato rilevato un parametro di input non supportato per l'inizializzazione dello spazio di indirizzo affine.

Azione di sistema

L'attività del chiamante è terminata in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80032

È stato rilevato un parametro di input non supportato per la chiusura dello spazio di indirizzo affine.

Azione di sistema

L'attività del chiamante è terminata in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80033

Questo codice di errore accompagna un codice di completamento X'6C6'. Questo modulo ha rilevato che il gestore code era in fase di chiusura.

Azione di sistema

L'attività del chiamante è stata terminata in modo anomalo con codice X'6C6'. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E8003C

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività del chiamante è terminata in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E8003D

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene avviata una chiusura anomala del gestore code. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E8003E

Non è stato possibile stabilire un'ESTAE in uno spazio di indirizzo che sta per essere inizializzato come uno spazio di indirizzo affine MQ .

Azione di sistema

L'attività del chiamante è terminata in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E8003F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività del chiamante è terminata in maniera anomala. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80041

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80042, 00E8004F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80051

È stato rilevato un errore nel comando utilizzato per avviare il gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Immettere nuovamente il comando se non è stato immesso correttamente.

Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il centro di supporto IBM .

00E80052, 00E80053, 00E80054, 00E80055

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80057

Si è verificato un errore durante il tentativo di avviare uno spazio di indirizzo del gestore code. Una possibile causa di questo problema è un errore nella procedura JCL dell'attività avviata per il gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E80058

Si è verificato un errore durante la registrazione del prefisso del comando.

Azione di sistema

Il gestore code termina in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare i messaggi CSQYxxx di accompagnamento per informazioni sulla causa del problema.

Riavviare il gestore code dopo aver corretto il problema.

00E8005F, 00E80061, 00E8006F, 00E8007F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80081

È stato rilevato un modulo di caricamento non valido.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC. Il registro 9 contiene l'indirizzo di un campo a 8 byte che contiene il nome del modulo in errore.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il processo di installazione sia stato eseguito correttamente.

Riavviare il gestore code dopo aver risolto il problema.

Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E80084

Un gestore risorse ha fornito la notifica di un errore durante l'elaborazione della notifica di avvio del gestore code.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC. Il registro 9 contiene l'indirizzo di un campo a 4 byte contenente l'RMID del gestore risorse che ha richiesto la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca i messaggi di errore che indicano la causa del problema.

Riavviare il gestore code dopo aver risolto il problema.

Se non è possibile risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#), insieme al contenuto di BSDS e ad una traccia GTF, e contattare il centro di assistenza IBM .

00E8008F, 00E80091, 00E8009F, 00E800AF, 00E800B1

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E800B2

La procedura di inizializzazione del gestore code ha rilevato che la versione di ZPARM caricata è stata compilata per una release superiore di IBM WebSphere MQe specifica NEWFUNC.

Azione di sistema

L'avvio è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare se durante l'inizializzazione è stato caricato lo ZPARM corretto.

L'esistenza di questa versione di ZPARM implica che il gestore code è stato in esecuzione ad una release superiore del prodotto.

Verificare se il gestore code è stato avviato su una release superiore del prodotto. In questo caso, IBM WebSphere MQ è stato inavvertitamente avviato con la versione non corretta delle librerie del prodotto.

Potrebbe essere ancora possibile ricreare ZPARM utilizzando le macro da SCSQMACS per il release corrente del prodotto.

Tenere presente, tuttavia, che un gestore code che ha operato con OPMODE (NEWFUNC , nnn) ad una release superiore del prodotto non può essere successivamente avviato ad una release inferiore del prodotto.

00E800CE

Non è stato possibile stabilire un ESTAE.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC. Il registro 9 contiene l'indirizzo di un campo a 4 byte che contiene il codice di ritorno della macro ESTAE.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E800D1

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E800D2

Si è verificato un errore durante il tentativo di ottenere il blocco LOCAL z/OS .

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E800D3

Si è verificato un errore durante il tentativo di rilasciare il blocco LOCAL z/OS .

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E800DF

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80100

Il gestore code è stato chiuso in modo anomalo perché è stata immessa l'attività ESTAE di controllo dello spazio di indirizzi del gestore code. Questo codice motivo viene emesso per tutti i codici di completamento, ad eccezione del codice di completamento X'5C6'.

Il gestore code non è in grado di determinare la causa dell'errore.

Azione di sistema

La chiusura del gestore code è stata avviata. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code dopo aver risolto il problema.

Il sottocomponente che ha causato l'errore è sconosciuto. Questo codice di errore potrebbe essere restituito se il gestore code non è in grado di trovare il modulo di caricamento dei parametri di sistema specificato nel comando START QMGR (il nome predefinito è CSQZPARM). Verificare che il modulo specificato sia disponibile.

Questo codice motivo viene emesso anche se il gestore code viene annullato dal comando z/OS CANCEL. In questo caso, determinare perché il gestore code è stato annullato.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#), insieme al contenuto di BSDS e una traccia GTF, potrebbero essere utili per la risoluzione del problema.

00E8011D

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'arresto del gestore code è stato avviato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E8011E

L'ESTAE principale dell'attività dello spazio di indirizzo affine ha rilevato che l'ESTAE secondaria non può essere stabilita.

Azione di sistema

L'interruzione anomala dello spazio di indirizzo affine continua. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E8011F

L'ESTAE principale dell'attività dello spazio di indirizzo affine è stata immessa senza un'area di lavoro diagnostica del sottosistema (SDWA) fornita da z/OS RTM.

Azione di sistema

L'interruzione anomala dello spazio di indirizzo affine continua. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E8012D

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene avviata una chiusura anomala del gestore code. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E8012F

L'ESTAE secondaria dell'attività dello spazio di indirizzo affine è stata immessa senza una SDWA (subsystem diagnostic work area) fornita da z/OS.

Azione di sistema

Continuare con la chiusura anomala dello spazio di indirizzo affine. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E80130

È stato immesso il FRR che protegge la funzione del processore comandi START QMGR/STOP QMGR mentre si stava elaborando un comando STOP QMGR valido.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00E80140

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80150, 00E80151

È stato rilevato un modulo non valido.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC. Il registro 9 contiene l'indirizzo di un campo a 12 byte che contiene le seguenti informazioni diagnostiche:

- I byte da 1 a 8 contengono il nome del modulo di caricamento che contiene l'elenco dei punti di immissione di inizializzazione con la voce non valida

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code dopo aver risolto il problema.

Verificare che il processo di installazione sia stato eseguito correttamente. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E8015F

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E80160

Le procedure di inizializzazione del gestore code hanno rilevato che un modulo di caricamento aveva un attributo AMODE o RMODE non valido.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQY006E.

00E80161

Le procedure di inizializzazione del gestore code hanno rilevato che un modulo di caricamento non era al livello corretto per la versione del gestore code in fase di avvio.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio CSQY010E.

00E80162

Le procedure di inizializzazione del gestore code hanno rilevato che la chiave di protezione della memoria non era 7. La causa più probabile è che la voce della tabella delle proprietà del programma (PPT) per CSQYASCP non sia stata specificata correttamente.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code dopo aver risolto il problema.

Per informazioni sulla specifica della voce PPT per CSQYASCP, consultare [Aggiornamento della tabella delle proprietà del programma z/OS](#).

00E80163

Le procedure di inizializzazione del gestore code hanno rilevato che non erano autorizzate APF. La causa più probabile è che uno o più dataset nella concatenazione // STEPLIB non siano autorizzati APF.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code dopo aver risolto il problema.

Per informazioni sull'autorizzazione APF per le librerie di caricamento MQ , consultare [APF authorization WebSphere MQ libraries](#)

00E80170

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta viene ignorata.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1105](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici gestore parametri di sistema (X'E9')

Se si verifica un codice di errore del gestore parametri di sistema che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.

- Una stampa di SYS1.LOGREC.
- Il modulo di caricamento dei parametri di sistema.
- La procedura di inizializzazione.
- La procedura JCL dell'attività avviata per questo gestore code.
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICSe IMS appropriati.

00E90101

Si è verificato un errore durante il tentativo di aprire le risorse MQ . La causa più probabile è che un modulo di caricamento del parametro di sistema personalizzato specificato nel comando START QMGR non sia disponibile.

Azione di sistema

Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il modulo di caricamento dei parametri di sistema specificato nel comando START QMGR (il nome predefinito è CSQZPARM) sia disponibile per l'uso. In caso affermativo, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1115](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E90201

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di aprire le risorse MQ .

Azione di sistema

Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1115](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E90202

Si è verificato un errore durante il tentativo di aprire le risorse MQ . La causa più probabile è che un modulo di caricamento del parametro di sistema personalizzato specificato nel comando START QMGR (il nome predefinito è CSQZPARM) sia stato creato in modo non corretto.

Azione di sistema

Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il modulo di caricamento del parametro di sistema specificato sia disponibile e che sia stato collegato correttamente. Consultare CSQ4ZPRM per il JCL di modifica collegamento di esempio. e per informazioni sui moduli dei parametri di sistema, consultare [Tailor your system parameter module](#).

Riavviare il gestore code. Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1115](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00E90203

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di verificare le informazioni di controllo del descrittore nelle risorse MQ .

Azione di sistema

Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1115](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00E90301

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di chiudere le risorse MQ .

Azione di sistema

Un record viene scritto in SYS1.LOGRECe viene richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1115](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici delle funzioni di servizio (X'F1')

00F10001, 00F10002, 00F10003, 00F10004, 00F10005, 00F10006, 00F10007, 00F10008, 00F10009, 00F10010, 00F10011, 00F10012, 00F10013, 00F10014, 00F10015, 00F10016, 00F10017, 00F10018

È stato rilevato un errore interno nel programma di utilità di stampa del log CSQ1LOGP .

Azione di sistema

È richiesto un dump. Il programma di utilità viene terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM :

- Output del report del programma di utilità
- Dump di sistema risultante dall'errore, se presente
- I livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS

00F10100

È stato rilevato un errore interno nel programma di utilità di stampa del log CSQ1LOGP .

Azione di sistema

È richiesto un dump. Il programma di utilità viene terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Inoltrare di nuovo il lavoro.

Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM .

00F10101

La funzione di lettura log autonomo ha restituito un RBA non valido. Consultare la descrizione del messaggio CSQ1211E.

Azione di sistema

È richiesto un dump. Il programma di utilità viene terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Se si determina che il dataset è un dataset di log e che non è danneggiato, contattare il centro di supporto IBM .

WebSphere MQ- Codici bridgeIMS (X'F2')

Se si verifica un codice di errore del bridge WebSphere MQ-IMS che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- I log lavoro IMS .
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.

00F20001, 00F20002, 00F20003, 00F20004, 00F20005, 00F20006, 00F20007, 00F20008, 00F20009, 00F2000A, 00F2000B, 00F2000C, 00F2000D, 00F2000E, 00F2000F, 00F20010, 00F20011

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1118 e contattare il centro di assistenza IBM .

00F20012

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un codice di ritorno errato dalla macro IXCQUERY.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

I registri 3 e 4 contengono i codici di ritorno e motivo di XCF. Fare riferimento al manuale *MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni su questi codici.

00F20013

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore dalla macro IXCJOIN.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

I registri 3 e 4 contengono i codici di ritorno e motivo di XCF. Fare riferimento al manuale *MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni su questi codici.

00F20014

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un ritorno errato dalla macro IXCCREAT.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

I registri 3 e 4 contengono i codici di ritorno e motivo di XCF. Fare riferimento al manuale *MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni su questi codici.

Utilizzare il comando IMS DIS OTMA per verificare se il nome del membro OTMACON è già in uso. Ciò può essere causato dalla specifica del sistema IMS invece del nome gestore code nel nome membro OTMACON.

00F20015, 00F20016

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1118](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F20017

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un ritorno errato dalla macro IXCLEAVE.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

I registri 3 e 4 contengono i codici di ritorno e motivo di XCF. Fare riferimento al manuale *MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni su questi codici.

00F20018

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un ritorno errato dalla macro IXCDELET.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

I registri 3 e 4 contengono i codici di ritorno e motivo di XCF. Fare riferimento al manuale *MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni su questi codici. Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F20019, 00F2001A, 00F2001B, 00F2001C, 00F2001D, 00F2001E, 00F2001F, 00F20020, 00F20021, 00F20022

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1118](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F20023

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un codice di ritorno errato da IXCMSGO.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

I registri 2 e 3 contengono i codici di ritorno e motivo di XCF. Fare riferimento al manuale *MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni su questi codici.

00F20024, 00F20026, 00F20027, 00F20029, 00F2002A, 00F2002B

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1118](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F2002C

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un codice di ritorno errato da IXCMGO.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

I registri 2 e 3 contengono i codici di ritorno e motivo di XCF. Fare riferimento al manuale *MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni su questi codici.

00F2002D, 00F2002E

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1118](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F20030

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un codice di ritorno errato da IXCMGO.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

I registri 2 e 3 contengono i codici di ritorno e motivo di XCF. Fare riferimento al manuale *MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni su questi codici.

00F20031

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1118](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F20032

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un codice di ritorno errato da IXCMGO.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

I registri 2 e 3 contengono i codici di ritorno e motivo di XCF. Fare riferimento al manuale *MVS Programming: Sysplex Services Reference* per informazioni su questi codici.

00F20035, 00F20036, 00F20037, 00F20038, 00F20039, 00F2003A, 00F2003B, 00F2003D, 00F2003E, 00F2003F, 00F20040

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1118](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F20041

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore MQOPEN.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F20042

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore MQCLOSE.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F20043

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore MQGET.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F20044

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore MQPUT.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F20045

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore MQOPEN.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F20046

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore MQCLOSE.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F20047

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore MQGET.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F20048

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore MQPUT.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F20049

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore MQPUT1 .

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F2004A, 00F2004B, 00F2004C, 00F2004D, 00F2004E, 00F2004F, 00F20050, 00F20051, 00F20052, 00F20053, 00F20054, 00F20055, 00F20056, 00F20057

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1118](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F20058

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore MQPUT1 .

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

00F20059

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un codice di condizione grave in una risposta negativa IMS .

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Il codice di rilevamento IMS viene fornito nel messaggio CSQ2003I.

00F20069

Il bridge MQ-IMS ha ricevuto un errore durante il tentativo di risoluzione di un'unità di ripristino in dubbio.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6' e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM per notificare il problema.

Codici di supporto sottosistema (X'F3')

Molti dei seguenti codici motivo vengono restituiti nel registro 15 al momento di una chiusura anomala con codice di completamento X'0Cx'e non come codice motivo per un codice di completamento X'5C6'. Ciò è indicato nelle descrizioni che seguono.

Se si verifica un codice di errore del supporto del sottosistema che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Una stampa di SYS1.LOGREC.
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICSe IMS appropriati.

00F30003, 00F30004, 00F30005

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta non viene elaborata. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30006

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta non viene elaborata.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30007, 00F30008

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta non viene elaborata. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30014

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività del richiedente è terminata in maniera anomala con codice di completamento X'5C6'. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30027, 00F30030 ,00F30032, 00F30033, 00F30038

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta non viene elaborata. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30042

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30048

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta non viene elaborata. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30052

Il coordinatore di ripristino per il chiamante è già terminato, quindi la connessione dal chiamante a MQ è stata terminata.

Azione di sistema

La richiesta non viene elaborata. La connessione dal chiamante a MQ è terminata.

Il chiamante potrebbe riconnettersi a MQ quando il coordinatore di ripristino è stato riavviato.

Risposta del programmatore di sistema

Identificare e riavviare il coordinatore di ripristino.

Questa terminazione anomala è più comunemente associata a una terminazione di RRS. Potrebbero essere presenti ulteriori messaggi CSQ3009E nel log della console associato alla terminazione di RRS.

00F30053

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta non viene elaborata. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30067

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta di collegamento non viene elaborata. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30070

Non è stato possibile stabilire il ripristino funzionale per l'elaborazione della connessione. Il modulo in esecuzione non è riuscito a stabilire la relativa ESTAE. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo corrente non dispone di memoria sufficiente. Ciò potrebbe causare una chiusura anomala del gestore code.

Azione di sistema

La richiesta di collegamento non viene elaborata. Il chiamante viene terminato in maniera anomala con codice di completamento X'5C6' e questo codice di errore.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, se necessario. È necessario eseguire un dump per la diagnostica.

Esaminare l'utilizzo e le aree libere nella parte LSQA dell'area privata dello spazio di indirizzo corrente. Se necessario, ampliare le dimensioni delle aree private.

Il chiamante deve produrre un SYS1 SYS1.LOGREC e un dump SVC, in modo da poter esaminare l'area LSQA. Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30071

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta di collegamento non viene elaborata. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30075

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30078

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta non viene elaborata. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30080

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di applicazione viene terminato in modo anomalo con il codice di completamento X'5C6' e questo codice di errore. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30091

Il programma applicativo ha emesso una richiesta di funzione RRSF IDENTIFY, ma RRS non è disponibile.

Azione di sistema

La richiesta IDENTIFY non viene elaborata.

00F30093

Il programma applicativo ha emesso una richiesta di funzione RRSF TERMINATE THREAD o TERMINATE IDENTIFY, ma l'applicazione ha emesso una richiesta API MQ dall'ultimo richiamo di SRRCMIT o SRRBACK e quindi non si trova in un punto di congruenza.

Azione di sistema

La richiesta di funzione non viene elaborata.

00F30095

È stato rilevato un errore interno in MQ o RRS.

Azione di sistema

L'applicazione è terminata in maniera anomala. L'errore viene registrato in SYS1.LOGREC e un dump SVC.

Questo errore potrebbe, in molti casi, causare la chiusura anomala del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Questo è probabilmente un errore in MQ o in RRS.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30096

È stato rilevato un errore interno in MQ o in RRS Context Services.

Azione di sistema

L'applicazione è terminata in maniera anomala. L'errore viene registrato in SYS1.LOGREC e un dump SVC.

Questo errore potrebbe, in molti casi, causare la chiusura anomala del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Questo è probabilmente un errore in MQ o in RRS.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30101

Il parametro contenuto nel membro IEFSSNxx utilizzato per inizializzare MQ (e altri sottosistemi) è in errore. Consultare il messaggio CSQ3101E per i dettagli.

Azione di sistema

Vedere il messaggio CSQ3101E.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQ3101E.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30102

Il parametro contenuto nel membro IEFSSNxx utilizzato per inizializzare MQ (e altri sottosistemi) è in errore. Il prefisso del comando MQ (CPF) non deve essere vuoto. Per dettagli, consultare il messaggio CSQ3102E.

Azione di sistema

Consultare il messaggio CSQ3102E.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio CSQ3102E.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30103

Il parametro contenuto nel membro IEFSSNxx utilizzato per inizializzare MQ (e altri sottosistemi) è in errore oppure il modulo denominato non è residente in una libreria disponibile durante l'IPL. Consultare il messaggio CSQ3103E per i dettagli.

Azione di sistema

Consultare il messaggio CSQ3103E.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio CSQ3103E.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30104

Il modulo CSQ3UR00 non è stato in grado di ottenere l'indice della tabella di affinità per il sottosistema indicato. z/OS non ha riconosciuto il sottosistema denominato. Consultare il messaggio CSQ3109E per i dettagli.

Azione di sistema

Vedere il messaggio CSQ3109E.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQ3109E.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30105

Il modulo CSQ3UR00 non ha caricato il modulo Early CSQ3EPX. Si è verificato un errore I/E oppure il modulo denominato non è residente in una libreria disponibile durante l'IPL. Consultare il messaggio CSQ3105E per i dettagli.

Azione di sistema

Vedere messaggio CSQ3105E.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere messaggio CSQ3105E.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30106

Il parametro contenuto nel membro IEFSSNxx utilizzato per inizializzare MQ (e altri sottosistemi) è in errore. L'ambito del prefisso del comando MQ (CPF) non è valido. Per i dettagli, consultare il messaggio CSQ3112E.

Azione di sistema

Consultare il messaggio CSQ3112E.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare il messaggio CSQ3112E.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30107

Si è verificato un errore durante la registrazione del prefisso del comando.

Azione di sistema

Il sottosistema MQ termina in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare i messaggi CSQ3xxx di accompagnamento per informazioni sulla causa del problema.

00F30210, 00F30211, 00F30212, 00F30213, 00F30214

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il chiamante è terminato in modo anomalo. Un dump SVC e SYS1 SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30216

Un tentativo di creare uno spazio di indirizzi del gestore code non è riuscito. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che l'utente che ha emesso il comando START QMGR non ha l'autorizzazione sufficiente.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando START corrente è terminata. Un dump SVC e SYS1 SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Controllare l'autorizzazione degli utenti e delle console per immettere i comandi. Ritentare il comando.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30217

L'ID console per la console z/OS che ha immesso il comando corrente non è stato trovato nella struttura UCM (unit control module) z/OS . È possibile che un comando z/OS interno sia stato immesso in modo non corretto da un programma applicativo che ha fornito parametri di input non validi.

Azione di sistema

Il chiamante è terminato in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Ripetere il comando START QMGR. Se il comando non ha avuto esito positivo, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F30218

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività corrente è terminata in maniera anomala. L'attività chiamante potrebbe aver richiesto un dump SVC o creato un SYS1 SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30219

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività chiamante viene terminata in maniera anomala. L'attività chiamante potrebbe aver richiesto un dump SVC o creato un SYS1 SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Annullare il gestore code. L'elaborazione di fine attività potrebbe ancora funzionare ed esegue una ripulitura più completa rispetto all'elaborazione di fine memoria. Se non funziona, immettere il comando z/OS FORCE per il gestore code. Se il problema non è stato ancora risolto, potrebbe essere necessario eseguire un IPL del proprio sistema z/OS .

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F3021A

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività chiamante viene terminata in maniera anomala. Un dump SVC e SYS1 SYS1.LOGREC .

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare il gestore code e immettere nuovamente il comando START QMGR.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F3021C

Non è stato possibile stabilire un ESTAE. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo del sistema z/OS che sta trasmettendo il comando non dispone di memoria sufficiente.

Azione di sistema

Il chiamante è terminato in maniera anomala (senza dump). L'elaborazione del comando START corrente è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Ritentare il comando. Se l'errore persiste, potrebbe essere necessario eseguire un IPL del sistema z/OS .

Esaminare le voci LOGREC e il log della console per le indicazioni di un errore z/OS e provare ad incrementare la memoria.

Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F3021D

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'inizializzazione o la chiusura del gestore code.

Ciò può verificarsi durante l'inizializzazione se lo spazio di indirizzo del sistema z/OS che sta trasmettendo il primo comando (che si presume sia il comando START) non dispone di memoria sufficiente.

Ciò può verificarsi durante la terminazione se lo spazio di indirizzi corrente (di solito il gestore code o, nel caso di trasmissione EOM, uno spazio di indirizzi di sistema z/OS) non dispone di memoria sufficiente.

Azione di sistema

Il chiamante è terminato in modo anomalo senza eseguire un dump di sistema. L'inizializzazione si arresta, ma la chiusura procede.

Risposta del programmatore di sistema

Ripetere il comando dopo che il gestore code è stato terminato. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario eseguire un IPL del sistema z/OS .

Esaminare le voci LOGREC e il log della console per le indicazioni di un errore z/OS e provare ad incrementare la memoria.

Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F3021E

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante il processo di instradamento del controllo alla routine ESTAE effettiva. Il chiamante (RTM) è terminato in maniera anomala. Ciò fa sì che l'errore originale percoli una routine di recupero di livello superiore e che questo codice di errore venga visualizzato in un ambiente di recupero RTM.

Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo corrente (di solito uno spazio di indirizzo affine) non dispone di memoria sufficiente.

Azione di sistema

Il chiamante è terminato in modo anomalo e viene prodotto un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare l'utilizzo e le aree libere nella parte LSQA dell'area privata dello spazio di indirizzo corrente. Se necessario, ampliare la dimensione dell'area privata.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F3021F, 00F30220

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il chiamante non è terminato in modo anomalo. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30230

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La connessione tra lo spazio di indirizzo affine e il gestore code è terminata. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30310

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma di richiamo è terminato in modo anomalo. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30311

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'elaborazione di una richiesta di risoluzione in dubbio. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo corrente non dispone di memoria sufficiente. Ciò probabilmente causerà una chiusura anomala del gestore code.

Azione di sistema

Il chiamante è terminato in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, se necessario.

Esaminare l'utilizzo e le aree libere nella porzione LSQA (local system queue area) dell'area privata dello spazio di indirizzo corrente. Se necessario, ampliare la dimensione dell'area privata.

Il chiamante deve produrre un SYS1 SYS1.LOGREC e un dump SVC, in modo da poter esaminare l'area LSQA.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30312

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'elaborazione di una richiesta resolve - indoubt - UR. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo corrente non dispone di memoria sufficiente.

Azione di sistema

Il chiamante è terminato in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Esaminare l'utilizzo e le aree libere nella porzione LSQA (local system queue area) dell'area privata dello spazio di indirizzo corrente. Se necessario, ampliare la dimensione dell'area privata.

Il chiamante deve produrre un SYS1 SYS1.LOGREC e un dump SVC.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30313

Non è stato possibile assegnare un blocco di controllo. Ciò potrebbe verificarsi quando il pool di archiviazione non ha più spazio libero disponibile.

Azione di sistema

La richiesta non viene elaborata. Il programma di applicazione viene terminato in modo anomalo con il codice di completamento X'5C6' e questo codice di errore.

Risposta del programmatore di sistema

È necessario eseguire un dump per la diagnostica.

Verificare di essere in esecuzione con la dimensione della regione consigliata e, in caso contrario, ripristinare il sistema e riprovare. Se non si riesce a risolvere il problema, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F30400, 00F30401, 00F30402

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il programma che ha effettuato la richiesta potrebbe produrre la diagnostica per notificare l'errore.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere la diagnostica prodotta dal programma applicativo che riporta l'errore, se presente, e contattare il centro di supporto IBM .

00F30406

Il gestore code è passato a EOM (end - of - memory). Ciò è probabilmente dovuto al fatto che è stato immesso il comando FORCE di z/OS .

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code può essere riavviato una volta completata la chiusura.

Determinare il motivo per cui è stato immesso il comando z/OS FORCE.

00F30409, 00F3040A

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code può essere riavviato una volta terminato.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F3040B

Vedere il messaggio CSQ3001E.

Azione di sistema

Vedere il messaggio CSQ3001E.

Risposta del programmatore di sistema

Vedere il messaggio CSQ3001E.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F3040C, 00F3040D

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code può essere riavviato una volta terminato.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F3040E

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code deve essere riavviato.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F3040F, 00F30410

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code può essere riavviato una volta terminato.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F30411, 00F30412, 00F30413

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code può essere riavviato una volta terminato.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F30414

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code può essere riavviato una volta terminato. Se il problema persiste, richiedere un dump autonomo ed effettuare un IPL del proprio sistema z/OS .

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30415

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'elaborazione di un broadcast EOM SSI. Probabilmente si tratta di un problema di z/OS , poiché questi moduli sono in esecuzione nello spazio di indirizzo del programma di pianificazione principale z/OS .

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code può essere riavviato una volta terminato. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario eseguire un IPL del sistema z/OS .

Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo dello scheduler principale di z/OS non dispone di memoria libera sufficiente. In questo caso, MQ non è in grado di scrivere un SYS1 SYS1.LOGREC . Il programma di pianificazione principale z/OS dovrebbe aver prodotto questi supporti diagnostici. Esaminare il dump per determinare se il problema è in z/OS o MQ. Altri errori non correlati nello spazio di indirizzo di z/OS Master Scheduler indicano un problema z/OS .

Se il problema sembra essere un problema MQ , raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1124 e contattare il centro di supporto IBM .

00F30416

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'elaborazione di un EOM per uno spazio di indirizzo affine.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code può essere riavviato una volta terminato. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario eseguire un IPL del sistema z/OS .

Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo dello scheduler principale di z/OS non dispone di memoria libera sufficiente. In questo caso, MQ non è in grado di scrivere un SYS1 SYS1.LOGREC . Il programma di pianificazione principale z/OS dovrebbe aver prodotto questi supporti diagnostici. Esaminare il dump per determinare se il problema è in z/OS o MQ. Altri errori non correlati nello spazio di indirizzo di z/OS Master Scheduler indicano un problema z/OS .

Se il problema sembra essere un problema MQ , raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1124 e contattare il centro di supporto IBM .

00F30417, 00F30418

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code può essere riavviato una volta terminato.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche”](#) a pagina 1124 e contattare il centro di supporto IBM .

00F30419

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Il gestore code può essere riavviato una volta terminato.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F3041A

Non è stato possibile stabilire un ESTAE dal processore EOT (end - of - task) differito. Questo errore può verificarsi solo durante l'avvio del gestore code. Probabilmente non è stato possibile stabilire un ESTAE a causa di una carenza di spazio LSQA.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Se il problema persiste, aumentare la dimensione dell'area privata dello spazio di indirizzo del gestore code.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F3041B, 00F30420

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. Un SYS1 SYS1.LOGREC e il dump SVC associato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30429

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30450

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'elaborazione di una chiamata SSI di identificazione. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo corrente non dispone di memoria sufficiente.

Azione di sistema

Lo spazio di indirizzo affine viene terminato in maniera anomala (senza dump). Un dump deve essere prodotto dall'attività affine.

Risposta del programmatore di sistema

L'utente può ritentare la richiesta di identificazione. Se è disponibile un dump, esaminare i blocchi di controllo del gestore di memoria per determinare se è stata assegnata tutta l'area privata. Se necessario, aumentare la dimensione dell'area privata dello spazio di indirizzo affine.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30451

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'elaborazione di una chiamata SSI di identificazione. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo corrente non dispone di memoria sufficiente.

Azione di sistema

L'attività affine è terminata in modo anomalo (senza un dump). Un dump deve essere prodotto dall'attività affine.

Risposta del programmatore di sistema

L'utente può ritentare la richiesta di identificazione. Se è disponibile un dump, esaminare i blocchi di controllo del gestore di memoria per determinare se è stata assegnata tutta l'area privata. Se necessario, aumentare la dimensione dell'area privata dello spazio di indirizzo affine.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30452

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'elaborazione di una chiamata SSI di identificazione. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo corrente non dispone di memoria sufficiente.

Azione di sistema

L'attività affine è terminata in modo anomalo (senza un dump). Un dump deve essere prodotto dall'attività affine.

Risposta del programmatore di sistema

L'utente può ritentare la richiesta di identificazione. Se è disponibile un dump, esaminare i blocchi di controllo del gestore di memoria per determinare se è stata assegnata tutta l'area privata. Se necessario, aumentare la dimensione dell'area privata dello spazio di indirizzo affine.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30453

Non è stato possibile stabilire ESTAEs durante l'elaborazione di n chiamate SSI diverse da FEOT, EOM, HELP, COMMAND e IDENTIFY. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo corrente non dispone di memoria sufficiente.

Azione di sistema

L'attività affine è terminata in modo anomalo (senza un dump). Un dump deve essere prodotto dall'attività affine.

Risposta del programmatore di sistema

L'utente può ripetere la richiesta. Se è disponibile un dump, esaminare i blocchi di controllo del gestore di memoria per determinare se è stata assegnata tutta l'area privata. Se necessario, aumentare la dimensione dell'area privata dello spazio di indirizzo affine.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30454

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività affine è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30455

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'elaborazione di una richiesta di terminazione di identificazione. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo corrente non dispone di memoria sufficiente.

Azione di sistema

L'attività affine è terminata in modo anomalo (senza un dump). Un dump deve essere prodotto dall'attività affine.

Risposta del programmatore di sistema

L'utente può ripetere la richiesta. Se è disponibile un dump, esaminare i blocchi di controllo del gestore di memoria per determinare se è stata assegnata tutta l'area privata. Se necessario, aumentare la dimensione dell'area privata dello spazio di indirizzo affine.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30456

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività chiamante viene terminata in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30457

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il chiamante è terminato in modo anomalo. L'errore potrebbe, in molti casi, terminare il gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code, se necessario.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30459

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato con un codice motivo X'00F30420'.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30461

Il gestore code non è stato riavviato correttamente con RRS a causa di un errore interno in MQ o RRS.

Azione di sistema

Il gestore code non è connesso a RRS e tutti i servizi dipendenti da tale connessione non sono disponibili. Ciò significa che le applicazioni potrebbero non connettersi al gestore code utilizzando RRSF e che gli spazi di indirizzo stabiliti da WLM potrebbero non essere utilizzati per procedure memorizzate MQ fino a quando il gestore code non viene riavviato correttamente con RRS.

Risposta del programmatore di sistema

Arrestare e quindi avviare RRS. Arrestare e avviare il gestore code. Se il problema persiste, eseguire un avvio a freddo RRS.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30501, 00F30502

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il richiedente è terminato in maniera anomala e la richiesta non viene elaborata.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30503

CSQ6SYSP manca dal modulo di caricamento dei parametri di sistema.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Creare nuovamente il modulo di caricamento dei parametri di sistema (se viene utilizzata una versione personalizzata) e riavviare il gestore code. Per informazioni sui moduli dei parametri di sistema, consultare [Assemblaggio del modulo dei parametri di sistema](#).

00F30573, 00F30574

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il richiedente è terminato in maniera anomala e la richiesta non viene elaborata. Viene eseguito un dump e viene scritta una voce in SYS1.LOGREC.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30580

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il richiedente è terminato in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30581

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code termina in modo anomalo. L'avvio / arresto ESTAE crea un SYS1 SYS1.LOGREC e prende un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30597, 00F30598

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività affine è terminata in modo anomalo e la richiesta non viene elaborata.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30599

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il nome connessione associato all'errore probabilmente non è in grado di proseguire la comunicazione con MQ fino a quando il gestore code non viene terminato e riavviato.

Risposta del programmatore di sistema

Se necessario, arrestare e riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30601

Si sono verificati eventi asincroni che hanno causato la chiusura prematura del thread. Impossibile recuperare il thread.

Potrebbero esserci altri errori o messaggi relativi a questo utente affine che indicano quali erano gli eventi asincroni.

Azione di sistema

L'utente affine è terminato in modo anomalo con codice di completamento X'5C6' e questo codice motivo.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30610

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'elaborazione di una notifica di "arresto della forza lavoro". Ciò può verificarsi se la memoria non è sufficiente. Ciò potrebbe causare una chiusura anomala del gestore code.

Azione di sistema

Il chiamante è terminato in modo anomalo. Un dump SVC e relativo SYS1 SYS1.LOGREC è richiesta.

Risposta del programmatore di sistema

Se necessario, riavviare il gestore code.

Se necessario, aumentare la dimensione dell'area privata dello spazio di indirizzo.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30801

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code è terminato. È richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30802

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività non è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30803

Non è stato possibile stabilire un ESTAE durante l'elaborazione di una chiamata di supporto del programma applicativo. Ciò può verificarsi se lo spazio di indirizzo corrente non dispone di memoria sufficiente.

Azione di sistema

L'attività affine è terminata in modo anomalo. L'attività affine potrebbe aver richiesto un dump SVC.

Risposta del programmatore di sistema

L'utente può ripetere la richiesta. Se necessario, aumentare la dimensione dell'area privata dello spazio di indirizzo dell'applicazione.

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30805

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La richiesta potrebbe essere stata elaborata o rifiutata.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F30901

MQ ha perso la propria autorizzazione di memoria incrociata per uno spazio di indirizzo affine poiché l'alleato ha rilasciato il relativo indice di autorizzazione.

Azione di sistema

Lo spazio di indirizzo affine è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30902

MQ ha rilevato una condizione di errore ricorrente durante l'elaborazione della fine dell'attività per un'attività in uno spazio di indirizzo affine.

Azione di sistema

Lo spazio di indirizzo affine è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30903

Si è verificato un errore durante l'elaborazione della fine dell'attività per lo spazio di indirizzi del gestore code.

Azione di sistema

Lo spazio di indirizzo viene forzato a 'fine memoria' con questo codice di errore.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

00F30904

Si è verificata la fine dell'attività per lo spazio di indirizzo del gestore code e MQ non è riuscito a stabilire un ESTAE per proteggerne l'elaborazione. Una memoria insufficiente potrebbe essere il motivo per cui non è stato possibile stabilire ESTAE.

Azione di sistema

Lo spazio di indirizzo viene forzato a 'fine memoria' con questo codice di errore.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Tentare di determinare se uno o più spazi di indirizzo MQ sono vincolati dalla memoria. L'esame dell'output della console per il periodo di tempo che precede questa condizione potrebbe rivelare altri messaggi o indicazioni che lo spazio di indirizzo di terminazione era vincolato alla memoria.

00F30905

Si è verificata la fine dell'attività per l'attività della fase di lavoro in uno spazio di indirizzo affine. MQ normalmente tenta di interrompere la connessione dello spazio di indirizzi al gestore code ma non è in grado di proteggere la sua elaborazione stabilendo un ESTAE. Una memoria insufficiente potrebbe essere il motivo per cui non è stato possibile stabilire ESTAE.

Azione di sistema

Lo spazio di indirizzo viene forzato a 'fine memoria' con questo codice di errore.

Risposta del programmatore di sistema

Gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1124](#) potrebbero essere utili nella risoluzione del problema.

Tentativo di determinare se uno o più spazi di indirizzo affini sono vincolati alla memoria. L'esame dell'output della console per il periodo di tempo che precede questa condizione potrebbe rivelare altri messaggi o indicazioni che lo spazio di indirizzo affine di terminazione era vincolato alla memoria.

00F33100

Il thread MQ è di sola lettura.

Azione di sistema

Una preparazione emessa dal programma di applicazione è stata elaborata attraverso la Phase-1. MQ ha rilevato che non sono state modificate risorse e che non è necessario emettere COMMIT o BACKOUT successivamente.

Risposta del programmatore di sistema

Ciò potrebbe creare un salvataggio della lunghezza del percorso non emettendo il successivo commit o backout che normalmente segue la preparazione. Non sono richieste ulteriori azioni per completare l'unità di ripristino; l'unità di ripristino è completa.

Codici gestore Db2 (X'F5')

Se si verifica un codice motivo del gestore Db2 che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Una stampa di SYS1.LOGREC.
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICS e IMS appropriati.

00F50000

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che il parametro di sistema QSGDATA sia specificato correttamente e riavviare il gestore code.

Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50001

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50002

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività termina in modo anomalo. L'elaborazione del gestore code continua ma il gestore code potrebbe non terminare normalmente e potrebbe non registrare la terminazione Db2 .

Risposta del programmatore di sistema

Fare riferimento a *Db2 per z/OS Messaggi e codici* per informazioni sul codice motivo e di completamento nel messaggio di accompagnamento e raccogliere i dati diagnostici richiesti nel manuale. Inoltre, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F50003

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività termina in modo anomalo. L'elaborazione del gestore code continua.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F50004

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che i seguenti moduli siano disponibili tramite il linklist o la concatenazione steplib: DSNRLI, DSNHLIR, DSNWLIR, ATRCMIT e ATRBACK. Riavviare il gestore code.

Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50006

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Tutti i gestori code che sono membri dello stesso gruppo di condivisione code devono connettersi allo stesso gruppo di condivisione dati Db2 . Verificare che tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code abbiano lo stesso gruppo di condivisione dati Db2 specificato nel parametro di sistema QSGDATA. Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F50007

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che i sottosistemi Db2 specificati nel parametro di sistema QSGDATA siano membri del gruppo di condivisione dei dati Db2 specificato anche nel parametro di sistema QSGDATA. Riavviare il gestore code.

Se il problema persiste, fare riferimento a *Db2 per z/OS Messaggi e codici* per informazioni sul codice di errore e di completamento nel messaggio di accompagnamento e raccogliere i dati diagnostici richiesti nel manuale. Inoltre, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50008

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività termina in modo anomalo e l'elaborazione continua.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F50009

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Fare riferimento a *Db2 per z/OS Messaggi e codici* per informazioni sul codice motivo e di completamento nel messaggio di accompagnamento e raccogliere i dati diagnostici richiesti nel manuale. Inoltre, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50010

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Consultare *z/OS MVS Programmazione: Sysplex Services Reference* per una spiegazione dell'errore e le informazioni diagnostiche, se presenti, che è necessario raccogliere. Inoltre, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50013

Nessuna voce del gestore code è stata trovata nel CSQ CSQ.ADMIN_B_QMGR per questa combinazione di gestore code e gruppo di condivisione code o la voce non era corretta.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare la CSQ CSQ.ADMIN_B_QMGR nel gruppo di condivisione dati Db2 e verificare che sia stata definita una voce per il gestore code e che sia correlata al gruppo di condivisione code corretto.

Se si sta eseguendo la migrazione da una release precedente di MQ, verificare anche di aver aggiornato le tabelle Db2 al formato per la release corrente. Consultare [Migrazione](#), per informazioni sulla migrazione e sulla compatibilità tra release.

Riavviare il gestore code. Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50014

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che tutte le attività di installazione e di personalizzazione correlate a Db2 siano state completate correttamente. Riavviare il gestore code.

Se il problema persiste, fare riferimento a *Db2 per z/OS Messaggi e codici* per informazioni sul codice di errore e di completamento nel messaggio di accompagnamento e raccogliere i dati diagnostici richiesti nel manuale. Inoltre, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50015

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Se il problema persiste, fare riferimento a *Db2 per z/OS Messaggi e codici* per informazioni sul codice di errore e di completamento nel messaggio di accompagnamento e raccogliere i dati diagnostici richiesti nel manuale. Inoltre, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50016

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Se il problema persiste, fare riferimento a *Db2 per z/OS Messaggi e codici* per informazioni sul codice di errore e di completamento nel messaggio di accompagnamento e raccogliere i dati diagnostici richiesti nel manuale. Inoltre, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50017

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare *z/OS MVS Programmazione: Sysplex Services Reference* per informazioni sul codice motivo e di completamento nel messaggio di accompagnamento.

Riavviare il gestore code. Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

Questo errore può verificarsi se uno o più gestori code in un QSG (Queue Sharing Group) non hanno una voce membro nel gruppo XCF per il QSG.

Immettere il seguente comando z/OS sostituendo il nome QSG per xxxx:

```
D XCF,GRP,CSQGxxxx,ALL
```

Questo elencherà i membri del gruppo XCF. Se i gestori code sono definiti come membri di QSG, ma non hanno una voce nel gruppo XCF, utilizzare il comando ADD QMGR del programma di utilità CSQ5PQSG per ripristinare la voce del gruppo XCF per tale gestore code. Il programma di utilità ... deve essere eseguito per ogni gestore code che non ha una voce nel gruppo XCF.

00F50018

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [z/OS MVS Programmazione: Sysplex Services Reference](#) per informazioni sul codice motivo e di completamento nel messaggio di accompagnamento.

Riavviare il gestore code. Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50019

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [z/OS MVS Programmazione: Sysplex Services Reference](#) per informazioni sul codice motivo e di completamento nel messaggio di accompagnamento.

Riavviare il gestore code. Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F5001C

CSQ5_DB2_UNAVAILABLE

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [z/OS MVS Programmazione: Sysplex Services Reference](#) per informazioni sul codice motivo e di completamento nel messaggio di accompagnamento.

Riavviare il gestore code. Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50021

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Consultare [z/OS MVS Programmazione: Sysplex Services Reference](#) per informazioni sul codice motivo e di completamento nel messaggio di accompagnamento.

Riavviare il gestore code. Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50024

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività termina in modo anomalo e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F50025

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività termina in modo anomalo e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F50026

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività termina in modo anomalo e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F50027

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività termina in modo anomalo e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F50028

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività termina in modo anomalo e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Questa potrebbe essere una condizione temporanea se Db2 o RRS hanno avuto esito negativo. Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#), insieme all'output del comando Db2 DISPLAY THREAD (*), e contattare il centro di supporto IBM .

00F50029

Il gestore code ha rilevato una mancata corrispondenza tra le versioni supportate di MQ e quelle di altri membri del gruppo di condivisione code.

Azione di sistema

Il gestore code viene terminato, un record viene scritto in SYS1.LOGREC e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Verificare che la procedura JCL dell'attività avviata per il gestore code (xxxxMSTR) stia eseguendo la versione corretta di MQ. Riavviare il gestore code. Se viene eseguita la versione corretta, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#), insieme a una stampa della CSQ CSQ.ADMIN_B_QMGR dal gruppo di condivisione dati Db2 a cui si è connesso il gestore code e contattare il centro di assistenza IBM .

00F50901

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

Il lavoro termina in modo anomalo con un codice di completamento X'5C6' e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F51030

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'attività termina in modo anomalo e viene eseguito un dump.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare RRS se è terminato. Se RRS non è stato terminato, raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F51031

Si è verificato un errore interno su un thread di connessione Db2 .

Azione di sistema

L'attività termina in modo anomalo e viene creata una nuova attività. Un dump viene eseguito se è presente una richiesta 'incompleta' Db2 .

Risposta del programmatore di sistema

Nessuna. Una nuova attività del server Db2 viene ricreata automaticamente per sostituire l'attività terminata. Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1143](#) e contattare il centro di supporto IBM .

Codici del preprocessore del comando generalizzato (X'F9')

Se si verifica un codice di errore del preprocessore del comando che non è elencato qui, si è verificato un errore interno. Raccogliere i seguenti elementi diagnostici e contattare il centro di assistenza IBM .

Diagnostiche

- Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore o, se applicabile, un elenco del programma applicativo o la stringa di immissione per un programma di utilità che era in esecuzione al momento dell'errore.
- L'output della console per il periodo che porta all'errore.
- Il log lavori del gestore code.
- Il dump di sistema risultante dall'errore.
- Livelli di servizio WebSphere MQ, z/OS, Db2, CICSe IMS appropriati.

- Se si utilizzano i pannelli Operazioni e Controllo di WebSphere MQ , il nome del pannello ISPF.
- Il comando immesso prima che si verificasse l'errore.

00F90000

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'esecuzione del comando è terminata in modo anomalo. Se il comando è stato immesso correttamente, potrebbe essere stato eseguito parzialmente o completamente.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Potrebbe essere necessario riavviare l'adattatore CICS o IMS .

00F90001

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'esecuzione del comando è terminata in modo anomalo. Se il comando è stato immesso correttamente, potrebbe essere stato eseguito parzialmente o completamente.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Potrebbe essere necessario riavviare l'adattatore CICS o IMS .

00F90002

Le routine del servizio MCS (multiple console support) di z/OS, non è stato possibile inizializzare. Questa condizione potrebbe indicare un errore nello spazio di indirizzo.

Azione di sistema

L'inizializzazione viene arrestata, causando la chiusura del gestore code.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Riavviare il gestore code.

00F90003

Le routine del servizio MCS (multiple console support) di z/OS non sono state inizializzate.

Azione di sistema

Se l'errore è stato emesso dal modulo CSQ9SCNM, l'inizializzazione del gestore code viene arrestata, causando l'arresto del gestore code. Se l'errore è stato emesso dal modulo CSQ9SCN6, il comando dalla console associata viene eseguito e deve procedere normalmente.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F90004

Le routine del servizio MCS (multiple console support) di z/OS hanno rilevato un errore logico.

Azione di sistema

Il comando non è stato eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F90005

Una routine del servizio MCS (Multiple Console Support) di z/OS non è stata in grado di creare un ambiente di recupero ESTAE. Questa condizione viene rilevata quando il servizio ESTAE di z/OS restituisce un codice di ritorno diverso da zero. Il comando dalla console z/OS associata non viene eseguito. Consultare il manuale *MVS Programming: Assembler Services Reference* per una spiegazione dei codici di ritorno ESTAE.

Azione di sistema

L'elaborazione del comando è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F90006

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'allocazione dell'agent è terminata.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F90007

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'aggiornamento statistico non è stato completato. L'indirizzo del blocco statistiche viene eliminato dal CGDA per evitare problemi futuri. Non vengono mantenuti ulteriori conteggi statistici del comando. L'elaborazione del comando viene ritentata e deve essere completata normalmente.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F90008

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

La funzione è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F90009

Questo codice di errore viene utilizzato per documentare che il modulo CSQ9SCN9 ha aggiunto informazioni alla VRA (variable recording area) SDWA seguendo i dati forniti dal servizio CSQWRCRD. Se CSQ9SCN9 registra un errore in SYS1.LOGREC e il codice motivo nella VRA non è nel formato X'00F9xxxx', il codice motivo viene modificato in X'00F90009'. Questa operazione viene eseguita in modo che chiunque esamini un SYS1 SYS1.LOGREC può determinare, dal codice motivo, quali dati

aggiuntivi sono stati inseriti nella VRA. Il codice di errore è il primo elemento di dati nella VRA, come associato dalla macro IHAVRA.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F9000A

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'esecuzione del comando è terminata in modo anomalo. Il comando non è stato eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F9000B

Si è verificato un errore interno durante il tentativo di ottenere lo storage CSA. Non è stato possibile soddisfare la richiesta di memoria, perché non era disponibile alcuna memoria CSA o perché è stata richiesta una quantità di memoria eccessivamente elevata. La quantità di memoria richiesta è determinata dalla lunghezza del comando analizzato. Normalmente, sono diverse centinaia di byte.

Azione di sistema

L'esecuzione del comando è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Potrebbe essere necessario riavviare l'adattatore CICS o IMS o il gestore code.

Se il problema persiste, raccogliere le voci elencate in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di supporto IBM .

00F9000C

Si è verificato un errore interno.

Il processore dei comandi richiamato ha tentato di restituire un messaggio formattato per l'inclusione in un WTO a più righe (write to operator) z/OS .

Azione di sistema

L'esecuzione del comando è terminata in modo anomalo.

Risposta del programmatore di sistema

Il comando in errore è identificato dal messaggio CSQ9017E. Potrebbe essere necessario riavviare l'adattatore CICS o IMS o il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F9000D

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'avvio del gestore code è terminato.

Risposta del programmatore di sistema

Riavviare il gestore code.

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F9000E

Si è verificato un errore interno.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

00F9000F

MQ non è stato in grado di individuare l'ID utente predefinito da utilizzare su un controllo comandi. Ciò indica che CSQ6SYSP non si trova nel modulo di caricamento dei parametri di sistema.

Azione di sistema

L'unità di esecuzione corrente termina con il codice di completamento X'5C6'.

Risposta del programmatore di sistema

Assicurarsi che CSQ6SYSP sia nel modulo di caricamento dei parametri di sistema. Riavviare il gestore code, se necessario.

00F90010

Si è verificato un errore interno durante l'elaborazione di un comando.

Azione di sistema

L'esecuzione del comando è terminata in modo anomalo. Il comando non è stato eseguito.

Risposta del programmatore di sistema

Raccogliere gli elementi elencati in [“Diagnostiche” a pagina 1149](#) e contattare il centro di assistenza IBM .

Codici di interruzione dell'adattatore IBM MQ CICS

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Codici di interruzione transazione](#) della documentazione di CICS .

QAPI

Chiamata API non riconoscibile. Tutte le chiamate API supportate sono documentate in [Chiamate funzione](#).

Azione di sistema

L'attività è terminata in maniera anomala.

QCAL

L'adattatore WebSphere MQ CICS è stato richiamato da CICS per un motivo sconosciuto.

Azione di sistema

L'attività di richiamo è terminata in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Contattare il centro di supporto IBM .

QCMG

Questo codice diabend viene emesso perché il gestore errori dell'adattatore WebSphere MQ CICS non è in grado di caricare il modulo di testo del messaggio CSQFCTAB o CSQCMTXT. Questo modulo deve essere definito come voce di programma in CICSed è presente nella libreria WebSphere MQ nell'istruzione DFHRPL DD nel JCL CICS .

Azione di sistema

L'attività che richiama il gestore messaggi è terminata in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che il processo di installazione sia stato seguito correttamente.

QDCL

Un tentativo di EXEC CICS LOAD dei moduli del servizio di conversione dati ha avuto esito negativo.

Azione di sistema

L'attività è terminata in maniera anomala.

GAL Q

CSQCCON aveva abilitato CSQCTRUE con un'area globale inferiore a quella richiesta da CSQCTRUE. La causa potrebbe essere una mancata corrispondenza del livello di versione tra CSQCCON e CSQCTRUE.

Azione di sistema

L'attività è terminata in maniera anomala.

QNST

Un'attività ha emesso una chiamata API che richiede la commutazione di attività, ma non ci sono attività secondarie del server disponibili. Ciò è dovuto al fatto che le attività secondarie non sono state ancora avviate o non sono state avviate correttamente. (Il messaggio CSQC472I viene emesso per ogni attività secondaria avviata; dovrebbero essere otto.)

Azione di sistema

L'attività è terminata in maniera anomala.

Questa interruzione può anche causare l'arresto di CICS . Ciò si verifica se:

- Le unità di lavoro in dubbio vengono risolte in fase di connessione. Il processo di connessione richiede un'attività secondaria del server per eseguire le risoluzioni, quindi se non sono disponibili attività secondarie, il processo si arresta con questo codice motivo. Questa interruzione durante il processo di risincronizzazione causa l'arresto di CICS .
- La fine anomala si verifica in un programma PLT (program list table).

Risposta del programmatore di sistema

Ricerca il motivo per cui il sistema è in esecuzione così lentamente che le attività secondarie non sono ancora state avviate.

TAL

CSQCCON aveva abilitato CSQCTRUE con un'area di attività inferiore a quella richiesta da CSQCTRUE. La causa potrebbe essere una mancata corrispondenza del livello di versione tra CSQCCON e CSQCTRUE.

Azione di sistema

L'attività è terminata in maniera anomala.

Codici di interruzione bridge IBM MQ CICS

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione [Codici di interruzione transazione](#) della documentazione di CICS .

CKB0

Questo codice di abend viene emesso perché il gestore errori dell'adattatore WebSphere MQ CICS non è in grado di caricare il modulo di testo del messaggio CSQFCTAB o CSQCMTXT. Questo modulo

deve essere definito come voce di programma in CICSed è presente nella libreria WebSphere MQ nell'istruzione DFHRPL DD nel JCL CICS .

Azione di sistema

L'attività che richiama il gestore messaggi è terminata in maniera anomala.

Risposta del programmatore di sistema

Controllare che il processo di installazione sia stato seguito correttamente.

CKB1

È stato rilevato un errore logico interno nel monitor bridge CICS .

Azione di sistema

Il messaggio CSQC750E viene scritto nella coda di dati temporanei CSMT CICS e l'attività di monitoraggio bridge CICS viene terminata in modo anomalo.

CKB2

Il monitoraggio bridge CICS è terminato con attività bridge CICS ancora attive.

Azione di sistema

Il messaggio CSQC744E viene scritto sulla coda di dati temporanei CSMT CICS e l'attività di monitoraggio bridge CICS viene terminata in modo anomalo.

CKB3

Il programma bridge CICS DPL ha rilevato un errore in un messaggio di richiesta per questa unità di lavoro.

Azione di sistema

Tutti i messaggi di richiesta per questa unità di lavoro vengono copiati nella coda di messaggi non recapitabili con codice motivo MQFB_CICS_*. I messaggi di errore corrispondenti vengono scritti sulla coda dati transitoria CSMT CICS . Una risposta MQCRC_BRIDGE_ERROR viene inviata alla coda di risposta, se richiesta. Il task bridge CICS viene terminato in maniera anomala.

CKB4

Il monitor bridge CICS o il programma bridge DPL ha ricevuto una fine anomala a causa di un codice di ritorno non previsto da una chiamata API EXEC CICS .

Azione di sistema

Il messaggio CSQC704E viene scritto nella coda di dati transitori CSMT CICS e il monitor bridge CICS o il programma bridge DPL viene terminato in modo anomalo.

CKB5

Il monitor bridge CICS o il programma bridge DPL ha ricevuto una fine anomala a causa di un codice di ritorno imprevisto da una chiamata API MQ .

Azione di sistema

Il messaggio CSQC710E viene scritto nella coda di dati transitori CSMT CICS e il monitor bridge CICS o il programma bridge DPL viene terminato in modo anomalo.

CKB6

Il programma di gestione dei messaggi bridge CICS non è in grado di proseguire perché la sua COMMAREA è troppo piccola.

Azione di sistema

Il monitoraggio bridge CICS viene terminato in modo anomalo.

CKB7

Il programma bridge DPL CICS ha ricevuto una fine anomala prima di elaborare qualsiasi messaggio per l'unità di lavoro.

Azione di sistema

Tutti i messaggi di richieste per questa unità di lavoro vengono lasciati sulla coda bridge CICS per essere gestiti dal monitor bridge CICS .

CKB8

Il programma bridge DPL CICS ha ricevuto un'interruzione durante l'elaborazione dell'errore.

Azione di sistema

Si è verificato un errore imprevisto durante l'elaborazione dell'errore del bridge DPL CICS .

MBRA

Il tipo di richiesta EXEC CICS RECEIVE non corrisponde al vettore BRMQ successivo.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBRB

La dimensione della richiesta EXEC CICS SEND MAP è troppo grande per il buffer di output (la dimensione massima è 20 KB).

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBRC

Si è verificato un errore durante l'emissione di una richiesta EXEC CICS SYNCPOINT.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBRD

Si è verificato un errore durante l'emissione di una richiesta EXEC CICS SYNCPOINT ROLLBACK.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBRE, MBRF, MBRG

L'uscita bridge CICS ha ricevuto un codice di ritorno non previsto da una chiamata API MQ .

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo. I messaggi di richiesta vengono spostati nella coda di messaggi non instradabili.

MBRH

Il campo MQCIH *ConversationalTask* era impostato su MQCCT_NO, ma l'attività era conversazionale.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBRI

La dimensione del messaggio di richiesta è troppo grande per il buffer di input (la dimensione massima è 20 KB).

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo. I messaggi di richiesta vengono spostati nella coda di messaggi non instradabili.

MBRG

Il contenuto dei vettori MQCIH o BRMQ non è corretto.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBRK

I dati di avvio ricevuti dall'uscita bridge CICS non sono corretti.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBRM

L'uscita bridge CICS ha ricevuto parametri di chiamata non validi da CICS.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo. I messaggi di richiesta vengono spostati nella coda di messaggi non instradabili.

MBRN

Il messaggio di richiesta è stato troncato.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBRO, MBRP

Il contenuto dei vettori MQCIH o BRMQ non è corretto.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBRQ

Una mappa richiesta non aveva un ADSD associato.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBRS

L'uscita bridge CICS ha ricevuto un codice di ritorno non previsto da una chiamata API MQ per aprire una coda.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo. Tutti i messaggi di richieste per questa unità di lavoro vengono lasciati sulla coda bridge CICS per essere gestiti dal monitor bridge CICS .

MBR1, MBR2, MBR3, MBR6

L'uscita bridge CICS ha ricevuto parametri di chiamata non validi da CICS.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo. I messaggi di richiesta vengono spostati nella coda di messaggi non instradabili.

MBR7

La dimensione della richiesta di output EXEC CICS TC è troppo grande per il buffer di output (la dimensione massima è 20 KB).

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBR8

Il nome della serie di mappe nel vettore BRMQ successivo non corrisponde alla richiesta CICS .

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MBR9

Il nome mappa nel vettore BRMQ successivo non corrisponde alla richiesta CICS .

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo.

MQB1

L'uscita bridge CICS ha ricevuto un codice di ritorno non previsto da una chiamata API MQ durante l'elaborazione di una richiesta di backout.

Azione di sistema

La transazione è terminata in modo anomalo. I messaggi di richiesta vengono spostati nella coda di messaggi non instradabili.

MQB2

L'uscita bridge CICS ha ricevuto un codice di ritorno non previsto da una chiamata API MQ durante l'elaborazione di una richiesta di commit.

Azione di sistema

Non è stato eseguito il commit dei dati. La transazione è terminata in modo anomalo. I messaggi di richiesta vengono spostati nella coda di messaggi non instradabili.

MQB4

L'uscita bridge CICS non è stata in grado di rileggere i messaggi dalla coda di richieste bridge durante l'elaborazione di backout.

Azione di sistema

I messaggi di richiesta vengono lasciati nella coda bridge CICS con MQMD.BackoutCount impostato su 1.

Identificativi componente IBM MQ

IBM MQ for z/OS ha un'architettura basata sul componente e ogni componente utilizza un codice identificativo univoco. Questi codici identificativo vengono visualizzati in alcuni messaggi informativi.

Tabella 7. Identificativi componente utilizzati nei codici e nei messaggi IBM MQ		
Componente	ID	ID esadecimale
Adattatore batch	B	X'C2'
CICS adattatore	C	'C3'
Gestore CF (Coupling Facility)	E	X'C5'
Generatore messaggi	F	X'C6'

Tabella 7. Identificativi componente utilizzati nei codici e nei messaggi IBM MQ (Continua)

Componente	ID	ID esadecimale
Gestore recupero funzionale	G	'C7'
Gestore sicurezza	H	'C8'
Gestore dati	I	'C9'
Gestore log di ripristino	J	'D1'
Gestore blocchi	L	X'D3'
Gestore connessioni	m	'94'
Gestore messaggi	M	X'D4'
Server dei comandi	N	'D5'
Operazioni e controllo	O	'D6'
Gestore buffer	P	X'D7'
IMS adattatore	Q	'D8'
Gestore del recupero	R	X'D9'
Gestore dello spazio di archiviazione	S	X'E2'
Servizi timer	T	X'E3'
Programmi di utilità	U	'E4'
Servizi agent	V	X'E5'
Funzioni di strumentazione	W	'E6'
accodamento distribuito	X	X'E7'
Procedure di inizializzazione e servizi generali	Y	'E8'
Gestore parametri di sistema	Z	X'E9'
Advanced Message Security	0 (zero)	'F0'
Servizi	1	X'F1'
IBM MQ - bridge IMS	2	'F2'
Supporto sottosistema	3	X'F3'
Db2 gestore	5	'F5'
Processore comandi generalizzato	9	'F9'

Codici di ritorno del protocollo di comunicazioni

I protocolli di comunicazioni utilizzati da IBM MQ for z/OS possono emettere i propri codici di ritorno. Utilizzare queste tabelle per identificare i codici di ritorno utilizzati da ciascun protocollo.

Le tabelle in questo argomento mostrano i codici di ritorno comuni da TCP/IP e APPC / MVS restituiti nei messaggi dal componente di accodamento distribuito:

- [“Codici di ritorno TCP/IP UNIX System Services Sockets”](#) a pagina 1160
- [Codici di ritorno APPC/MVS](#)

Se il codice di ritorno non è elencato o se si desiderano ulteriori informazioni, consultare la documentazione riportata in ciascuna tabella.

Se il codice di ritorno ricevuto è X'7D0' o superiore, è uno dei codici di ritorno MQRC_* emessi da IBM MQ. Questi codici sono elencati in [“Codici di errore e completamento API”](#) a pagina 1180.

Codici di ritorno TCP/IP UNIX System Services Sockets

Consultare il manuale *TCP/IP UNIX System Services Messages and Codes* per ulteriori informazioni e per ulteriori codici di ritorno.

<i>Tabella 8. Codici di ritorno socket UNIX System Services</i>	
Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
0001	Errore nel dominio
0002	Il risultato è troppo grande
006F	Autorizzazione negata
0070	La risorsa è temporaneamente non disponibile
0071	Il descrittore file non è corretto
0072	La risorsa è occupata
0073	Non esiste alcun processo child
0074	Viene evitato un deadlock della risorsa
0075	il file esiste
0076	L'indirizzo non è corretto
0077	Il file è troppo grande
0078	Una chiamata di funzione è stata interrotta
0079	Il parametro non è corretto
007A	Si è verificato un errore I/O
007B	Il file specificato è una directory
007C	Troppi file aperti per questo processo
007D	Si sono verificati troppi collegamenti
007E	Il nome file è troppo lungo
007F	Troppi file aperti nel sistema
0080	Non esiste alcun dispositivo di questo tipo
0081	Non esiste alcun file, indirizzario o membro IPC di questo tipo
0082	La chiamata exec conteneva un errore di formato (errore DFSMS)
0083	Nessun blocco disponibile
0084	Non è disponibile spazio sufficiente
0085	Non è rimasto spazio sul dispositivo o non è disponibile alcuno spazio per creare l'ID membro IPC
0086	La funzione non è implementata
0087	NOT UNA DIRECTORY
0088	La directory non è vuota

Tabella 8. Codici di ritorno socket UNIX System Services (Continua)

Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
0089	L'operatore di controllo I/O non è appropriato
008A	Non esiste alcun dispositivo o indirizzo di questo tipo
008B	L'operazione non è consentita
008C	Il tubo è rotto
008D	Il file system specificato è di sola lettura
008E	La ricerca non è corretta
008F	Non esiste alcun processo o thread di questo tipo
0090	È stato tentato un collegamento ad un file su un altro file system
0091	L'elenco dei parametri è troppo lungo oppure il messaggio da ricevere era troppo grande per il buffer
0092	È stato rilevato un loop nei collegamenti simbolici
0093	La sequenza di byte è errata
0095	Un valore è troppo grande per essere memorizzato nel tipo di dati
0096	Il kernel OpenMVS non è attivo
0097	Errore di allocazione dinamica
0098	Errore di Catalog Volume Access Facility
0099	Errore di ottenimento catalogo
009C	Errore di inizializzazione del processo
009D	Si è verificato un errore interno o ambientale MVS
009E	Sono stati passati parametri errati al servizio
009F	HFS ha rilevato un errore file permanente
00A2	HFS ha rilevato un errore di sistema
00A3	Errore di estrazione SAF/RACF
00A4	Errore SAF/RACF
00A7	L'accesso alla versione OpenMVS di C RTL è negato
00A8	La password per la risorsa specificata è scaduta
00A9	La nuova password specificata non è valida
00AA	Un servizio WLM è terminato in errore
03EA	Il numero di socket assegnato dal codice dell'interfaccia client (per socket () e accept ()) non è compreso nell'intervallo
03EB	Il numero di socket assegnato dal codice dell'interfaccia client è già in uso
03ED	Errore della casella di scaricamento
03EE	Casella di offload riavviata
03EF	Scarica casella giù

Tabella 8. Codici di ritorno socket UNIX System Services (Continua)

Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
03F0	Una chiamata in conflitto è già in sospeso sul socket
03F1	Richiesta annullata utilizzando la richiesta SOCKcallCANCEL
03F3	SetIbmOpt ha specificato un nome di un PFS che non era configurato o non era un PFS Socket
044C	Dispositivo di blocco richiesto
044D	FILE DI TESTO OCCUPATO
044E	Il descrittore è contrassegnato come non bloccante e la funzione richiesta non può essere completata immediatamente
044F	Operazione in corso
0450	Operazione già in corso
0451	Operazione socket su un non socket
0452	Indirizzo di destinazione richiesto
0453	Il messaggio è troppo grande per essere inviato in una singola trasmissione, come richiesto
0454	Il tipo di socket non è corretto
0455	Opzione del protocollo o del socket non disponibile
0456	Protocollo non supportato
0457	Tipo socket non supportato
0458	Il socket di riferimento non è un tipo che supporta la funzione richiesta
0459	Famiglia protocollo non supportata
045A	La famiglia di indirizzi non è supportata
045B	L'indirizzo è già in uso
045C	Impossibile assegnare l'indirizzo richiesto
045D	La rete è inattiva
045E	Rete non raggiungibile
045F	Connessione di rete interrotta al ripristino
0460	Il software ha causato l'interruzione della connessione
0461	Connessione reimpostata dal peer
0462	Spazio buffer disponibile insufficiente
0463	Il socket è già connesso
0464	Il socket non è connesso
0465	Impossibile inviare dopo la chiusura del socket
0466	Troppi riferimenti: impossibile eseguire la giunzione
0467	Connessione scaduta
0468	Il tentativo di connessione è stato rifiutato

Tabella 8. Codici di ritorno socket UNIX System Services (Continua)

Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
0469	L'host è inattivo
046A	Nessun instradamento all'host.
046B	Troppi processi
046C	Troppi utenti
046D	Quota disco superata
046E	Handle file NFS obsoleto
046F	Troppi livelli di remoto nel percorso
0470	Il dispositivo non è un flusso
0471	Timer scaduto
0472	Risorse di stream esaurite
0473	Nessun messaggio del tipo richiesto
0474	Tentativo di leggere un messaggio illeggibile
0475	Identificativo rimosso
0476	La macchina non è sulla rete
0477	L'oggetto è remoto
0478	Il collegamento è stato interrotto
0479	Errore di annuncio
047A	errore srmount
047B	Errore di comunicazione all'invio
047C	Errore protocollo
047D	Errore protocollo
047E	Punto di montaggio incrociato
047F	Modifica indirizzo remoto
0480	La richiesta I/E asincrona è stata annullata
0481	Invio / ricezione socket non in ordine
0482	Errore stream non collegati
0483	Errore di invio oggetto Streams
0484	Errore di chiusura degli stream
0485	Errore di collegamento Streams
0486	errore Tcp
Altro	Consultare il manuale <i>OS/390 UNIX System Services Messages and Codes</i>

Codici di ritorno APPC/MVS

Le tabelle in questa sezione documentano i seguenti codici di ritorno:

- [Codici di ritorno APPC](#)
- [Codici di ritorno dei servizi di allocazione APPC](#)
- [Codici di errore APPC](#)

Consultare la documentazione *Writing Transaction Programs for APPC/MVS* e *Writing Servers for APPC/MVS* per ulteriori informazioni.

Codici di ritorno APPC

Questa tabella documenta i codici di ritorno che possono essere restituiti da APPC/MVS nei messaggi del componente di accodamento distribuito se si utilizza APPC/MVS come protocollo di comunicazione. Questi codici di ritorno possono essere restituiti al programma locale in risposta ad una chiamata.

Tabella 9. Codici di ritorno APPC e relativi significati	
Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
00	La chiamata emessa dal programma locale è stata eseguita correttamente. Se la chiamata ha specificato un Notify_type di ECB, l'elaborazione della chiamata viene eseguita in modo asincrono e la BCE viene inviata quando l'elaborazione è completa.
01	Il chiamante ha specificato un allocate_type diverso da <i>immediate</i> . APPC/MVS non può stabilire una sessione con la LU partner oppure VTAM non può stabilire la conversazione. In questo caso (quando allocate_type è <i>immediate</i>), APPC / MVS converte questo codice di ritorno in "non riuscito".
02	La conversazione non può essere assegnata su una sessione a causa di una condizione che potrebbe essere temporanea. Il programma può ripetere la richiesta di allocazione. Il sistema restituisce questo codice quando allocate_type specificato su un comando CMALLOC è diverso da <i>immediate</i> .
03	La LU partner ha rifiutato la richiesta di assegnazione perché il programma locale ha emesso una chiamata Allocate con il parametro Conversation_type impostato su Basic_conversation o Mapped_conversation e il programma partner non supporta il limite del protocollo di conversazione di base o associato. Questo codice di ritorno viene restituito in una chiamata effettuata dopo l'assegnazione.
05	La LU partner ha rifiutato una richiesta ATBALLC o ATBALC2 (assegnazione) perché il programma partner ha una o più variabili PIP (parametro di inizializzazione) definite. APPC/MVS non supporta questi parametri. Questo codice di ritorno viene restituito in una chiamata effettuata dopo l'assegnazione. Non viene restituito per le richieste di assegnazione effettuate utilizzando le comunicazioni CPI.
06	La LU partner ha rifiutato la richiesta di assegnazione perché le informazioni di sicurezza di accesso non sono valide. Questo codice di ritorno viene restituito in una chiamata successiva a Allocate.
08	La LU partner ha rifiutato la richiesta di assegnazione perché il programma locale ha specificato un livello di sincronizzazione (con il parametro Sync_level) che il programma partner non supporta. Questo codice di ritorno viene restituito in una chiamata successiva a Allocate.

<i>Tabella 9. Codici di ritorno APPC e relativi significati (Continua)</i>	
Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
09	La LU partner ha rifiutato la richiesta di assegnazione perché il programma locale ha specificato un programma partner che la LU partner non riconosce. Questo codice di ritorno viene restituito in una chiamata successiva a Allocate.
0A	La LU partner ha rifiutato la richiesta di assegnazione perché il programma locale ha specificato un programma partner che la LU partner riconosce ma non può avviare. La condizione non è temporanea e il programma non deve ripetere la richiesta di assegnazione. Questo codice di ritorno viene restituito in una chiamata successiva a Allocate.
0B	La LU partner ha rifiutato la richiesta di assegnazione perché il programma locale ha specificato un programma partner che la LU partner riconosce ma che attualmente non può avviare. La condizione potrebbe essere temporanea e il programma può ritentare la richiesta di assegnazione. Questo codice di ritorno viene restituito in una chiamata successiva a Allocate.
11	Il programma partner ha emesso una chiamata di annullamento assegnazione con un Deallocate_type di Deallocate_abend oppure la LU partner ha eseguito questa operazione a causa di una condizione di fine anomala del programma partner. Se il programma partner era in stato di ricezione quando è stata emessa la chiamata, le informazioni inviate dal programma locale e non ancora ricevute dal programma partner vengono eliminate. Questo codice di ritorno viene notificato al programma locale su una chiamata che il programma emette in stato Invio o Ricezione.
12	Il programma partner ha emesso una chiamata di annullamento assegnazione su una conversazione di base o associata con un Deallocate_type di Deallocate_sync_level o Deallocate_flush. Questo codice di ritorno viene notificato al programma locale su una chiamata che il programma emette in stato Ricezione.

Tabella 9. Codici di ritorno APPC e relativi significati (Continua)

Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
13	Il programma locale ha emesso una chiamata che specifica un argomento non valido. Motivi specifici per il codice di ritorno si applicano ai seguenti servizi richiamabili: ATBALC2 o ATBALLC (LU 6.2 Assegna) • Il nome TP non era lungo da 1 a 64 caratteri • Non è stato specificato il nome SYMDEST o la lunghezza del nome TP • SNASVCMG è specificato come nome modalità • X'06 ' viene utilizzato come primo carattere di un nome TP • Un nome TP del servizio SNA viene utilizzato con un verbo di conversazione associato • Il nome LU partner non è valido • Il nome modalità non era valido • Il nome LU locale specificato non è definito o non è consentito CMALLC (assegnazione CPI-C) • SNASVCMG è specificato come nome modalità • X'06 'viene utilizzato come primo carattere di un nome TP • Un nome TP del servizio SNA viene utilizzato con un verbo di conversazione associato • Il nome modalità non era valido
14	È stato rilevato un errore specifico del prodotto. Il sistema scrive i record dei sintomi che descrivono l'errore in SYS1.LOGREC.
15	Indica uno dei seguenti: • Il programma partner ha effettuato una chiamata Send_error su una conversazione associata e la conversazione per il programma partner era in stato Invia. Non si verifica alcun troncamento al limite del protocollo di conversazione associato. Questo codice di ritorno viene notificato al programma locale su una chiamata di ricezione prima di ricevere qualsiasi record di dati o dopo aver ricevuto uno o più record di dati. • Il programma partner ha effettuato una chiamata Send_error specificando il parametro Tipo con un valore di PROG, la conversazione per il programma partner era in stato Invio e la chiamata non ha troncato un record logico. Nessun troncamento si verifica al limite del protocollo di conversazione di base quando un programma esegue un Send_error prima di inviare qualsiasi record logico o dopo l'invio di un record logico completo. Questo codice di ritorno viene notificato al programma locale su una chiamata di ricezione prima di ricevere qualsiasi record logico o dopo aver ricevuto uno o più record logici completi.

Tabella 9. Codici di ritorno APPC e relativi significati (Continua)

Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
16	Il programma partner ha effettuato una chiamata Send_error su una conversazione associata oppure ha effettuato una chiamata Send_error su una conversazione di base che specifica il parametro Tipo con un valore PROG e la conversazione per il programma partner era in stato Ricevi o Conferma. La chiamata potrebbe aver causato l'eliminazione delle informazioni. L'eliminazione si verifica quando un programma ha emesso Send_error in stato di ricezione prima di ricevere tutte le informazioni inviate dal programma partner. L'eliminazione non si verifica quando un programma emette la chiamata nello stato Conferma o nello stato Ricevi dopo aver ricevuto tutte le informazioni inviate dal programma partner. Il codice di ritorno viene normalmente notificato al programma locale durante una chiamata che emette prima di inviare qualsiasi informazione, a seconda della chiamata e quando viene effettuata.
17	Il programma partner ha effettuato una chiamata Send_error specificando il parametro Tipo con un valore PROG, la conversazione per il programma partner era in stato Invio e la chiamata ha troncato un record logico. Il troncamento si verifica al limite del protocollo di conversazione di base quando un programma inizia a inviare un record logico e quindi effettua una chiamata Send_error prima di inviare il record logico completo. Questo codice di ritorno viene notificato al programma locale su una chiamata di ricezione che emette dopo aver ricevuto il record logico troncato.

Tabella 9. Codici di ritorno APPC e relativi significati (Continua)

Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
18	Il programma locale ha emesso una chiamata in cui è stato rilevato un errore di programmazione in uno o più parametri. Motivi specifici per il codice di ritorno si applicano ai seguenti servizi richiamabili: ATBALC2 o ATBALLC (LU 6.2 Assegna) • Un chiamante non autorizzato ha inoltrato un TP_ID diverso da zero • Per la sicurezza di tipo Sec_pgm, non sono state specificate né l'id utente né la parola d'ordine • Per la sicurezza di tipo Sec_Pgm, un ID utente è stato specificato con una parola d'ordine vuota oppure una parola d'ordine è stata specificata con un ID utente vuoto • Il nome SYMDEST non è stato trovato nelle informazioni laterali • Il TP_ID specificato non è associato allo spazio di indirizzo • Un chiamante non autorizzato ha specificato un Notify_Type di ECB ATBCFM (LU 6.2 Assegna) • Un chiamante non autorizzato ha specificato un Notify_type di ECB • Il campo Sync_Level per la conversazione era uguale a sync_level_none ATBDEAL (Allocazione LU 6.2) • È stato specificato un Deallocate_type di deallocate_confirm e il campo Sync_Level per la conversazione è uguale a sync_level_none ATBPTR (LU 6.2 Preparazione alla ricezione) • È stato specificato un Prepare_To_Receive_Type di Prep_to_receive_sync_level e il campo Sync_Level per la conversazione era uguale a sync_level_none ATBSEND (Invio LU 6.2) • Il valore nel campo LL a 2 byte non era valido • È stato specificato un Send_Type di Send_and_Confirm e il campo Sync_Level per la conversazione era uguale a sync_level_none CMINIT (CPI-C Inizializza conversazione) Il nome SYMDEST non è stato trovato nelle informazioni laterali
19	Il programma locale ha emesso una chiamata in stato non valido per tale chiamata. Il programma non deve esaminare altre variabili restituite associate alla chiamata poiché non viene inserito nulla nelle variabili. Lo stato della conversazione rimane invariato. Se l'errore si verifica in uno dei seguenti servizi richiamabili, la conversazione era in stato di invio e il programma è stato avviato, ma il programma non ha terminato l'invio di un record logico: • ATBCFM (LU 6.2 Assegna) • ATBDEAL (Allocazione LU 6.2) • ATBPTR (Assegnazione LU 6.2) • ATBRCVW e ATBRCVI (LU 6.2 Receive e Wait and Receive Immediate) • ATBSEND (Invio LU 6.2)

Tabella 9. Codici di ritorno APPC e relativi significati (Continua)

Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
1A	Si è verificato un errore che ha causato la chiusura prematura della conversazione. La condizione non è temporanea e il programma non deve ritentare la transazione fino a quando la condizione non viene corretta.
1B	Si è verificato un errore che ha causato la chiusura prematura della conversazione. La condizione potrebbe essere temporanea e il programma può tentare di nuovo la transazione.
1C	La chiamata emessa dal programma locale non è stata eseguita correttamente. Questo codice di ritorno viene restituito alla chiamata non riuscita. Se questo codice viene restituito dal servizio richiamabile ATBRCVI (LU 6.2 Receive_Immediate), non ci sono dati da restituire.
1E	Il programma partner ha emesso una chiamata di annullamento assegnazione con un Deallocate_type Deallocate_abend_SVC. Se il programma partner era in stato di ricezione quando è stata emessa la chiamata, le informazioni inviate dal programma locale e non ancora ricevute dal programma partner vengono eliminate. Questo codice di ritorno viene notificato al programma locale su una chiamata che il programma emette in stato Invio o Ricezione.
1F	Il programma partner ha emesso una chiamata Deallocate con un Deallocate_type Deallocate_abend_timer. Se il programma partner era in stato di ricezione quando è stata emessa la chiamata, le informazioni inviate dal programma locale e non ancora ricevute dal programma partner vengono eliminate. Questo codice di ritorno viene notificato al programma locale su una chiamata che il programma emette in stato Invio o Ricezione.
20	Il programma partner ha emesso una chiamata Send_error specificando un parametro Tipo di SVC, la conversazione per il programma partner era in stato Invia e la chiamata non ha troncato un record logico. Questo codice di ritorno viene restituito su una chiamata di ricezione. Non viene restituito per le richieste Send_error utilizzando le comunicazioni CPI.
21	Il programma partner ha emesso una chiamata Send_error specificando un parametro Tipo di SVC, la conversazione per il programma partner era in stato Ricezione, Conferma o Sync_Point e la chiamata potrebbe aver causato l'eliminazione delle informazioni. Questo codice di ritorno viene normalmente restituito al programma locale su una chiamata che il programma locale emette dopo aver inviato alcune informazioni al programma partner. Tuttavia, il codice di ritorno può essere restituito su una chiamata che il programma locale emette prima di inviare qualsiasi informazione, a seconda di quando viene emessa la chiamata. Questo codice non viene restituito per le richieste Send_error che utilizzano le comunicazioni CPI.

Tabella 9. Codici di ritorno APPC e relativi significati (Continua)	
Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
22	Il programma partner ha emesso una chiamata Send_error specificando un parametro Tipo di SVC, la conversazione per il programma partner era in stato Invio e la chiamata ha troncato un record logico. Il troncamento si verifica quando un programma inizia a inviare un record logico e quindi emette Send_error prima di inviare il record completo. Questo codice di ritorno viene restituito al programma locale su una chiamata di ricezione che il programma locale emette dopo aver ricevuto il record logico troncato. Il codice non viene restituito per le richieste Send_error che utilizzano le comunicazioni CPI.
40	APPC/MVS non è attualmente attivo. Richiamare nuovamente il servizio dopo che APPC è disponibile.
Altro	Consultare i manuali <i>Writing Transaction Programs for APPC / MVS</i> e <i>Writing Servers for APPC / MVS</i> .

Codici di ritorno dei servizi di assegnazione APPC

Questa tabella documenta i codici di ritorno che possono essere restituiti dai servizi della coda di allocazione APPC/MVS nei messaggi dal componente di accodamento distribuito se si sta utilizzando APPC/MVS come protocollo di comunicazione.

Tabella 10. Codici di ritorno di assegnazione dei servizi APPC e relativi significati	
Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
0	Il servizio è stato completato come richiesto.
4	Il servizio è stato completato, ma probabilmente non come previsto. Consultare il parametro del codice di errore per una descrizione della condizione di avvertenza.
8	È stato rilevato un errore nel parametro fornito dall'utente. Ad esempio, un parametro contiene caratteri non presenti nella serie di caratteri richiesta. Consultare il parametro del codice di errore per determinare quale parametro è in errore.
10	Il servizio ha avuto esito negativo. La causa è molto probabilmente un errore di parametro diverso da un errore di sintassi o un errore di ambiente. Ad esempio, è stato specificato un nome LU sintatticamente valido, ma la LU non è definita in APPC/MVS. Un esempio di errore ambientale è che il chiamante ha richiamato il servizio mentre deteneva i blocchi. Consultare il parametro del codice di errore per la causa specifica dell'errore e per determinare se l'errore può essere corretto e se il servizio può essere emesso di nuovo.
20	Errore del servizio APPC/MVS. Registrare il codice di ritorno e di errore e fornirli al programmatore di sistema, che deve contattare il personale di supporto IBM appropriato.
40	APPC/MVS non è attualmente attivo. Richiamare nuovamente il servizio dopo che APPC è disponibile.
Altro	Consultare i manuali <i>Writing Transaction Programs for APPC / MVS</i> e <i>Writing Servers for APPC / MVS</i> .

Codici di errore APPC

Questa tabella documenta i codici di errore che possono essere restituiti dai servizi della coda di allocazione APPC/MVS nei messaggi del componente di accodamento distribuito se si utilizza APPC/MVS come protocollo di comunicazione.

Nota: Alcuni codici di ritorno APPC non sono accompagnati da un codice di errore; in questi casi, il valore nel campo del codice di errore può essere ignorato. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione mostrata in [“Codici di ritorno APPC/MVS”](#) a pagina 1163.

Tabella 11. Codici causa APPC e relativi significati	
Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
1	Lo spazio di indirizzo ha emesso una chiamata Register_For_Allocates che ha duplicato una precedente chiamata Register_For_Allocate (ovvero, i valori specificati per il nome TP, il nome LU locale, il nome LU partner, l'ID utente e il profilo corrispondevano a quelli specificati in una chiamata precedente al servizio Register_For_Allocates).
2	È richiesto un nome TP, ma non è stato specificato alcun nome.
3	Il nome TP specificato contiene caratteri non validi
4	La lunghezza del nome TP specificato non rientra nell'intervallo consentito.
5	È richiesto un nome LU locale, ma non ne è stato specificato alcuno.
7	Una chiamata asincrona non è riuscita perché è stato trovato un parametro specificato inaccessibile.
8	Il chiamante ha mantenuto uno o più blocchi durante la chiamata al servizio.
0A	Uno scheduler transazioni ha richiamato il servizio Register_For_Allocate, che non è consentito
0B	Impossibile trovare il nome di destinazione simbolico specificato nel dataset delle informazioni lato.
0C	La LU locale specificata non è definita.
0D	La LU locale specificata non sta ricevendo richieste di assegnazione in entrata.
0E	È stato richiamato il servizio Register_For_Allocate, ma il chiamante non è autorizzato a fornire il nome TP specificato sulla LU locale specificata.
0F	La LU locale specificata non è accessibile al chiamante.
10	Il servizio non è riuscito a causa di un errore APPC.
11	Il token della coda di allocazione specificato non rappresenta una coda di allocazione per cui questo spazio di indirizzo è registrato.
12	Il tipo di notifica specificato non è valido.
13	Il valore di timeout specificato non è valido.
14	La richiesta è stata annullata mentre era in corso. Ciò potrebbe essere stato causato da una chiamata al servizio Unregister_For_Allocates o dalla terminazione dello spazio di indirizzo del chiamante.
15	È stata completata una chiamata Receive_Allocate, ma non era disponibile alcuna richiesta di assegnazione da ricevere.

Tabella 11. Codici causa APPC e relativi significati (Continua)	
Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
1A	Il tipo di notifica evento specificato non è valido.
1B	Il codice evento specificato non è supportato o non è valido per questo servizio.
1C	Il netid richiamato dal dataset delle informazioni lato non corrisponde al netid locale.
1D	Il qualificatore del codice evento specificato non è valido o non è supportato.
1E	La chiamata Get_Event è stata completata, ma non era disponibile alcun elemento evento da ricevere.
1F	La chiamata al servizio Get_Event è stata interrotta perché tutte le richieste di notifica eventi sono state annullate per questo spazio di indirizzo.
20	La chiamata al servizio Get_Event è stata rifiutata perché una precedente chiamata Get_Event è attualmente in sospeso.
21	La chiamata Get_Event è stata rifiutata perché non è attiva alcuna notifica evento per questo spazio di indirizzo.
22	Il tempo di conservazione della coda di assegnazione specificato non è compreso nell'intervallo consentito.
24	Una chiamata al servizio Unregister_For_Allocates ha specificato "unregister all" (ossia, allocate_queue_token è stato impostato su zero binari), ma questo spazio di indirizzo non è registrato per le code di allocazione.
25	Il tipo get dell'evento specificato non è valido.
26	Il tipo di assegnazione di ricezione non è valido.
27	APPC/MVS non può determinare se il netid specificato è valido.
29	Il servizio ha avuto esito negativo perché il buffer fornito non era sufficientemente grande per contenere le informazioni richieste.
Altro	Consultare i manuali <i>Writing Transaction Programs for APPC / MVS</i> e <i>Writing Servers for APPC / MVS</i> .

Codici di ritorno SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security) per z/OS

IBM MQ for z/OS può utilizzare SSL (Secure Sockets Layer) con i diversi protocolli di comunicazione. Utilizzare questo argomento per identificare i codici di errore che possono essere restituiti da SSL.

Tabella 12 a pagina 1173 in questa appendice documenta i codici di ritorno, in formato decimale, da SSL (Secure Sockets Layer) che possono essere restituiti nei messaggi dal componente di accodamento distribuito.

Tabella 13 a pagina 1176 in questa appendice documenta i codici di ritorno, in formato esadecimale, della funzione SSL (Secure Sockets Layer) 'gsk_fips_state_set' che possono essere restituiti nei messaggi dal componente di accodamento distribuito.

Se il codice di ritorno non è elencato o se si desiderano ulteriori informazioni, consultare [SSL Function Return Codes](#) in *z/OS Cryptographic Services System SSL Programming*.

Tabella 12. Codici di ritorno SSL

Codice di ritorno (decimale)	Spiegazione
1	La gestione non è valida.
3	Si è verificato un errore interno.
4	Memoria disponibile insufficiente
5	L'handle è nello stato non corretto.
6	L'etichetta della chiave non è stata trovata.
7	Nessun certificato disponibile.
8	Errore di convalida del certificato.
9	Errore di elaborazione crittografica.
10	Errore di elaborazione ASN.
11	Errore di elaborazione LDAP.
12	Si è verificato un errore non previsto.
102	È stato rilevato un errore durante la lettura del database delle chiavi o del keyring SAF.
103	Formato record database di chiavi non corretto.
106	Password del database di chiavi errata.
109	Nessun certificato dell'autorità di certificazione.
201	Non è stata fornita alcuna password del database delle chiavi.
202	È stato rilevato un errore durante l'apertura del database delle chiavi.
203	Impossibile generare la coppia di chiavi temporanea
204	La password del database delle chiavi è scaduta.
302	La connessione è attiva.
401	Il certificato è scaduto o non è ancora valido.
402	Nessuna specifica di cifratura SSL.
403	Nessun certificato ricevuto dal partner.
405	Il formato del certificato non è supportato.
406	Errore durante la lettura o la scrittura dei dati.
407	L'etichetta chiave non esiste.
408	La parola d'ordine del database delle chiavi non è corretta.
410	Il formato del messaggio SSL non è corretto.
411	Il codice di autenticazione del messaggio non è corretto.
412	Il tipo di certificato o protocollo SSL non è supportato.
413	La firma del certificato non è corretta.
414	Il certificato non è valido.
415	Violazione protocollo SSL.

Tabella 12. Codici di ritorno SSL (Continua)

Codice di ritorno (decimale)	Spiegazione
416	Autorizzazione negata.
417	Impossibile convalidare il certificato autofirmato.
420	Socket chiuso dal partner remoto.
421	La codifica V2 SSL non è valida.
422	La codifica SSL V3 non è valida.
427	LDAP non disponibile.
428	La voce della chiave non contiene una chiave privata.
429	L'intestazione V2 SSL non è valida.
431	Il certificato viene revocato.
432	La rinegoziazione della sessione non è consentita.
433	La chiave supera la dimensione di esportazione consentita.
434	La chiave certificato non è compatibile con la suite di cifratura.
435	l'autorità di certificazione è sconosciuta.
436	Impossibile trovare il CRL (Certificate Revocation List).
437	Connessione chiusa.
438	Errore interno riportato dal partner remoto.
439	Ricevuto avviso sconosciuto dal partner remoto.
440	Utilizzo chiave non corretto.
442	Esistono più certificati per l'etichetta.
443	Più chiavi sono contrassegnate come predefinite.
444	Errore durante la generazione di byte casuali.
445	Il database delle chiavi non è un database in modalità FIPS.
446	È stata rilevata una mancata corrispondenza dell'estensione TLS.
447	L'estensione TLS richiesta è stata rifiutata.
448	Il nome server richiesto non è stato riconosciuto.
449	È stata ricevuta una lunghezza del frammento non supportata.
450	Il campo lunghezza estensione TLS non è valido.
451	La curva ellittica non è supportata
452	EC Parametri non forniti.
453	Firma non fornita.
454	I parametri della curva ellittica non sono validi.
455	I servizi ICSF non sono disponibili.
456	I servizi richiamabili ICSF hanno restituito un errore.

Tabella 12. Codici di ritorno SSL (Continua)

Codice di ritorno (decimale)	Spiegazione
457	ICSF PKCS#11 non funziona in modalità FIPS.
458	La codifica espansa SSL V3 non è valida.
459	La curva ellittica non è supportata in modalità FIPS.
460	Indicazione di rinegoziazione TLS richiesta non ricevuta.
461	Il formato del parametro del dominio EC non è supportato.
462	Il formato del punto della curva ellittica non è supportato.
463	L'hardware crittografico non supporta il servizio o l'algoritmo.
464	Elenco di curve ellittiche non valido.
466	L'elenco di coppie di algoritmi di firme non è valido.
467	L'algoritmo di firma non è presente nell'elenco di coppie di algoritmi di firma.
468	L'algoritmo chiave del certificato non è nell'elenco di coppie di algoritmi di firma.
501	La dimensione del buffer non è valida.
502	La richiesta socket si bloccherà.
503	La richiesta di lettura socket si bloccherà.
504	La richiesta di scrittura del socket si bloccherà.
505	Eccedenza record.
601	Il protocollo non è SSL V3, TLS V1.0, TLS V1.1 o TLS V1.2.
602	L'identificativo funzione non è valido.
603	L'enumerazione della funzione specificata non è valida.
604	Il numero di sequenza di invio è vicino al valore massimo.
701	L'identificativo dell'attributo non è valido.
702	La lunghezza dell'attributo non è valida.
703	L'enumerazione non è valida.
704	Il callback della cache dell'identificatore di sessione non è valido.
705	Valore numerico non valido.
706	Il parametro attributo non è valido.
707	Il tipo di estensione TLS non è valido.
708	I dati di estensione TLS forniti non sono validi.

Tabella 13. Codici di ritorno SSL da 'gsk_fips_state_set '

Codice di ritorno (esadecimale)	Spiegazione
03353050	Il valore di enumerazione non è valido o non può essere impostato a causa dello stato corrente.
0335306B	Lo stato della modalità FIPS SSL di sistema non può essere modificato in modalità FIPS perché attualmente non è in modalità FIPS.
0335306C	La richiesta di esecuzione in modalità FIPS non è riuscita perché l'FMID di livello 3 di sicurezza dei servizi crittografici non è stato installato in modo che non è stato possibile caricare le DLL SSL di sistema richieste.
03353067	I test di accensione della risposta nota hanno avuto esito negativo. Impossibile impostare la modalità FIPS.

Codici di messaggi di accodamento distribuiti

L'accodamento distribuito è uno dei componenti di IBM MQ for z/OS. Utilizzare questo argomento per interpretare i codici di messaggio emessi dal componente di accodamento distribuito.

I codici del messaggio di accodamento distribuito sono nel formato s 0009 *nnn* (in esadecimale). L'errore che identificano viene descritto in dettaglio dal messaggio di errore CSQX *nnn*, sebbene vi siano alcune eccezioni. La seguente tabella mostra la corrispondenza completa. I codici dei messaggi di accodamento distribuiti vengono utilizzati in alcuni messaggi di errore e nei dati dell'evento per l'evento MQRC_CHANNEL_STOPPED. I dati evento contengono anche inserimenti di messaggi. I significati degli inserimenti dipendono dal codice del messaggio e vengono mostrati nella tabella seguente, nel formato in cui vengono forniti nella spiegazione del messaggio. Laddove non viene visualizzato alcun significato, l'inserimento non è rilevante per il codice del messaggio e il valore impostato nel messaggio dell'evento è imprevedibile.

Nota: *trptype* può essere visualizzato in varie forme:

Inserimento messaggio

Dati evento

TCP

TCP/IP

LU62

LU 6.2, APPC, CPI - C

Codice messaggio (<i>nnn</i>)	Numero messaggio	Inserimento numero intero 1	Inserimento numero intero 2	Inserimento carattere 1	Inserimento carattere 2	Inserimento carattere 3
001	CSQX501I			nome - canale		
181	CSQX181E	risposta		nome - uscita		
182	CSQX182E	risposta		nome - uscita		
184	CSQX184E	indirizzo		nome - uscita		
189	CSQX189E	lunghezza		nome - uscita		
196	CSQX196E	lunghezza dati	agent - lunghezza buffer	nome - uscita		

Codice messaggio (nnn)	Numero messaggio	Inserimento numero intero 1	Inserimento numero intero 2	Inserimento carattere 1	Inserimento carattere 2	Inserimento carattere 3
197	CSQX197E	lunghezza dati	lunghezza buffer di uscita	nome - uscita		
201	CSQX201E	codice di ritorno		id connessione	TRPTYPE	
202	CSQX202E	codice di ritorno		id connessione	TRPTYPE	
203	CSQX203E	codice di ritorno		id connessione	TRPTYPE	
204	CSQX204E	codice di ritorno		id connessione	TRPTYPE	
205	CSQX205E	codice di ritorno		id connessione	TRPTYPE	
206	CSQX206E	codice di ritorno		id connessione	TRPTYPE	
207	CSQX207E			id connessione	TRPTYPE	
208	CSQX208E	codice di ritorno		id connessione	TRPTYPE	
209	CSQX209E			id connessione	TRPTYPE	
211	CSQX027E					
212	CSQX212E	codice di ritorno				
213	CSQX213E	codice di ritorno			TRPTYPE	
237	CSQX203E	codice di ritorno	reason	id connessione	TRPTYPE	
238	CSQX213E	codice di ritorno	reason		TRPTYPE	
403	CSQX403I			nome - canale	nome - uscita	
496	CSQX496I			nome - canale		
498	CSQX498E	FIELDVALUE		nome - canale		
506	CSQX506E			nome - canale		
510	CSQX037E	mqrc			nome	
511	CSQX038E	mqrc			nome	
514	CSQX514E			nome - canale		
519	CSQX519E			nome - canale		
520	CSQX520E			nome - canale		

Codice messaggio (nnn)	Numero messaggio	Inserimento numero intero 1	Inserimento numero intero 2	Inserimento carattere 1	Inserimento carattere 2	Inserimento carattere 3
525	CSQX525E			nome - canale		
526	CSQX526E	msg-seqno	exp - seqno	nome - canale		
527	CSQX527E			nome - canale		
528	CSQX528I			nome - canale		
533	CSQX533I			nome - canale		
534	CSQX534E			nome - canale		
536	CSQX536I			nome - canale	nome - uscita	
540	CSQX540E	mqrc		L'identificativo di commit che include il nome - canale		
542	il gestore code è in fase di arresto (nessun messaggio di errore corrispondente)					
544	vedere inserimento numero intero 1	1 - vedere messaggio CSQX548E 2 - vedere messaggio CSQX544E		nome - canale		
545	CSQX545I			nome - canale		
546	codice 00E70546					
558	CSQX558E			nome - canale		
565	CSQX565E			nome - canale	nome - qmgr	
569	CSQX569E			nome - canale		
570	CSQX570E			nome - canale		
572	CSQX572E			nome - canale		
573	CSQX573E			nome - canale		
574	CSQX574I			nome - canale		
575	CSQX575E					
613	CSQX613E			nome - canale		
620	CSQX620E	codice di ritorno		Funzione SSL		

Codice messaggio (nnn)	Numero messaggio	Inserimento numero intero 1	Inserimento numero intero 2	Inserimento carattere 1	Inserimento carattere 2	Inserimento carattere 3
631	CSQX631E			nome - canale	specifica cifratura locale	specifica cifratura remota
633	CSQX633E			nome - canale		
634	CSQX634E			nome - canale		
635	CSQX635E			nome - canale		Specifica codifica
636	CSQX636E			nome - canale	nome - dist	
637	CSQX637E			nome - canale		
638	CSQX638E			nome - canale		
639	CSQX639E			nome - canale		
640	CSQX640E			nome - canale		nome - chiave
641	CSQX641E			nome - canale		
642	CSQX642E			nome - canale		
643	CSQX643E			nome - canale		
644	CSQX644E			nome - canale		
999	CSQX599E			nome - canale		

Codici messaggio di pubblicazione / sottoscrizione accodati

Pubblicazione / sottoscrizione accodata è un componente di IBM MQ for z/OS. Utilizzare questo argomento per interpretare i codici dei messaggi emessi dal componente di pubblicazione / sottoscrizione accodato.

I codici dei messaggi di pubblicazione / sottoscrizione accodati sono nel formato 5 nnn (in esadecimale), e l'errore che identificano è descritto in dettaglio dal messaggio di errore CSQT nnn, sebbene vi siano alcune eccezioni. La seguente tabella mostra la corrispondenza completa. I codici dei messaggi di pubblicazione / sottoscrizione accodati vengono utilizzati in alcuni messaggi di errore.

Codice messaggio (nnn)	Numero messaggio	Descrizione
800	Nessun messaggio equivalente	Errore non previsto
87F	CSQX036E	Non superato

Messaggi da altri prodotti

I prodotti software sulla piattaforma z/OS emettono messaggi e ogni prodotto utilizza un identificativo univoco. Utilizzare questo argomento per identificare i diversi prodotti z/OS utilizzando l'identificativo univoco.

La seguente tabella mostra i prefissi dei messaggi per altri prodotti che potrebbero essere ricevuti durante l'utilizzo di IBM MQ for z/OS.

Tabella 14. Prefissi del messaggio		
Prefix	Componente	Procedura
AMQ	IBM MQ (non z/OS)	Consultare Messaggi e codici di errore

Tabella 14. Prefissi del messaggio (Continua)		
Prefix	Componente	Procedura
ATB	APPC	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>
ATR	RRS (Resource Recovery Services)	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>
CBC	C/C++	Consultare <i>C/MVS User's Guide</i>
CEE	Ambiente del linguaggio	Consultare <i>Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages</i>
CSQ	IBM MQ for z/OS	Consultare la documentazione
CSV	Supervisione del contenuto	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>
DFH	CICS	Consultare <i>CICS Messaggi e codici</i>
DFS	IMS	Consultare <i>IMS Messaggi e codici</i>
DSN	Db2	Consultare <i>Db2 Messaggi e codici</i>
EDC	Ambiente del linguaggio	Consultare <i>Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages</i>
EZA, EZB, EZY	TCP/IP	Consultare <i>TCP/IP for MVS Messaggi e codici</i>
IBM	Ambiente del linguaggio	Consultare <i>Language Environment per z/OS Debugging Guide e Runtime Messages</i>
ICH	RACF	Consultare <i>RACF Messaggi e codici</i>
IDC	Servizi del metodo di accesso	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>
IEA	z/OS Servizi di sistema	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>
IEC	Servizi di gestione dati	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>
IEE, IEF	z/OS Servizi di sistema	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>
IKJ	TSO	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>
IST	VTAM	Consultare <i>VTAM Messages and Codes</i>
IWM	Servizi di gestione del carico di lavoro z/OS	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>
IXC	cross-system coupling facility (XCF)	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>
ICL	XES (Cross - system extended services)	Consultare <i>Messaggi di sistema MVS</i>

Consultare [Directory dei messaggi](#) per un elenco completo dei prefissi del codice del messaggio z/OS .

Codici di errore e completamento API

Per ogni chiamata, un codice di completamento e un codice motivo vengono restituiti dal gestore code o da una routine di uscita, per indicare l'esito positivo o negativo della chiamata.

Per ulteriori informazioni sull'API IBM MQ , vedi [Developing applicationse le informazioni di riferimento in Developing applications reference.](#)

Codici di completamento API

Di seguito è riportato un elenco dei codici di completamento (MQCC) restituiti da IBM MQ

0: Completamento riuscito (MQCC_OK)

La chiamata è stata completata completamente; tutti i parametri di output sono stati impostati.

Il parametro *Reason* ha sempre il valore MQRC_NONE in questo caso.

1: Avvertenza (completamento parziale) (MQCC_WARNING)

La chiamata è stata completata parzialmente. Alcuni parametri di output potrebbero essere stati impostati in aggiunta ai parametri di output *CompCode* e *Reason*.

Il parametro *Reason* fornisce ulteriori informazioni.

2: Chiamata non riuscita (MQCC_FAILED)

L'elaborazione della chiamata non è stata completata e lo stato del gestore code è di norma invariato; le eccezioni sono riportate in modo specifico. Sono stati impostati solo i parametri di output *CompCode* e *Reason*; tutti gli altri parametri non vengono modificati.

Il motivo potrebbe essere un errore nel programma applicativo oppure potrebbe essere il risultato di una situazione esterna al programma, ad esempio l'autorizzazione dell'applicazione potrebbe essere stata revocata. Il parametro *Reason* fornisce ulteriori informazioni.

Codici di errore API

Il parametro del codice di errore (**Reason**) è una qualifica del parametro del codice di completamento (**CompCode**).

Se non vi è alcun motivo speciale per eseguire il report, viene restituito MQRC_NONE. Una chiamata eseguita correttamente restituisce MQCC_OK e MQRC_NONE.

Se il codice di completamento è MQCC_WARNING o MQCC_FAILED, il gestore code riporta sempre un motivo valido; i dettagli vengono forniti sotto ogni descrizione della chiamata.

Quando le routine di uscita utente impostano codici di completamento e motivi, devono rispettare queste regole. Inoltre, i valori dei motivi speciali definiti dalle uscite utente devono essere inferiori a zero, per garantire che non siano in conflitto con i valori definiti dal gestore code. Le uscite possono impostare i motivi già definiti dal gestore code, dove sono appropriati.

I codici di errore si verificano anche in:

- Il campo *Reason* della struttura MQDLH.
- Il campo *Feedback* della struttura di MQMD

Ogni codice di errore nella sua interezza è supportato su tutte le piattaforme supportate da IBM MQ, a meno che non vi sia:

- Sono presenti una o più icone della piattaforma all'inizio di un codice di errore, nel qual caso il codice di errore si applica solo a quelle piattaforme visualizzate.
- È un'icona della piattaforma visualizzata rispetto a una specifica istruzione, nel qual caso tale istruzione si applica solo a quella piattaforma.

Consultare [Icone della piattaforma](#) per una descrizione delle icone.

Gli argomenti secondari sono una serie di codici di errore, in ordine numerico, che forniscono informazioni dettagliate che consentono di comprenderli, tra cui:

- una spiegazione delle circostanze che hanno causato la creazione del codice
- il codice di completamento associato
- azioni programmatori suggerite in risposta al codice

0 (0000) (RC0): MQRC_NONE

Spiegazione

La chiamata è stata completata normalmente. Il codice di completamento (*CompCode*) è MQCC_OK.

Codice di completamento

MQCC_OK

Risposta del programmatore

Nessuna.

900 (0384) (RC900): MQRC_APPL_FIRST

Spiegazione

Questo è il valore più basso per un codice motivo definito dall'applicazione restituito da un'uscita di conversione dati. Le uscite di conversione dati possono restituire codici motivo nell'intervallo MQRC_APPL_FIRST tramite MQRC_APPL_LAST per indicare condizioni particolari rilevate dall'uscita.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Come definito dal programma di scrittura dell'uscita di conversione dati.

999 (03E7) (RC999): MQRC_APPL_LAST

Spiegazione

Questo è il valore più alto per un codice di errore definito dall'applicazione restituito da un'uscita di conversione dati. Le uscite di conversione dati possono restituire codici motivo nell'intervallo MQRC_APPL_FIRST tramite MQRC_APPL_LAST per indicare condizioni particolari rilevate dall'uscita.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Come definito dal programma di scrittura dell'uscita di conversione dati.

2001 (07D1) (RC2001): MQRC_ALIAS_BASE_Q_TYPE_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 specificando una coda alias come destinazione, ma *BaseQName* nella definizione della coda alias si risolve in una coda che non è una coda locale, una definizione locale di una coda remota o una coda cluster **V8.0.0.6** o una coda in un elenco di distribuzione che contiene una coda alias che fa riferimento a un oggetto argomento.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere le definizioni della coda.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Errore tipo coda base alias”](#) a pagina 114.

2002 (07D2) (RC2002): MQRC_ALREADY_CONNECTED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN o MQCONNX, ma l'applicazione è già connessa al gestore code.

- Su z/OS, questo codice di errore si verifica solo per applicazioni batch e IMS ; non si verifica per applicazioni CICS .
- Su UNIX, IBM i, Linux e Windows, questo codice di errore si verifica se l'applicazione tenta di creare un handle non condiviso quando esiste un handle non condiviso per il thread. Un thread non può avere più di un handle non condiviso.
- Su UNIX, IBM i, Linux e Windows, questo codice motivo si verifica se viene emessa una chiamata MQCONN dall'interno di un'uscita del canale MQ , API Crossing Exit o Async Consume Callback e un hConn condiviso è collegato a questo thread.
- Su UNIX, IBM i, Linux e Windows, questo codice motivo si verifica se una chiamata MQCONNX che non specifica una delle opzioni MQCNO_HANDLE_SHARE_* viene emessa da un'uscita del canale MQ , da un'uscita di attraversamento API o da una funzione di callback di utilizzo asincrono e un hConn condiviso è collegato a questo thread
- Su Windows, gli oggetti MTS non ricevono questo codice motivo, poiché sono consentite ulteriori connessioni al gestore code.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Il parametro *Hconn* restituito ha lo stesso valore restituito per la precedente chiamata MQCONN o MQCONNX.

Una chiamata MQCONN o MQCONNX che restituisce questo codice motivo *non* indica che è necessario emettere un'altra chiamata MQDISC per disconnettersi dal gestore code. Se questo codice motivo viene restituito perché l'applicazione è stata richiamata in una situazione in cui MQCONN è già stato eseguito, *non* emettere un MQDISC corrispondente, poiché ciò causa la disconnessione dell'applicazione che ha emesso la chiamata MQCONN o MQCONNX originale.

2003 (07D3) (RC2003): MQRC_BACKED_OUT

Spiegazione

L'unità di lavoro corrente ha rilevato un errore irreversibile o ne è stato eseguito il backout. Questo codice di errore viene emesso nei casi seguenti:

- Su una chiamata MQCMIT o MQDISC, quando l'operazione di commit non riesce e viene eseguito il backout dell'unità di lavoro. Tutte le risorse che hanno partecipato all'unità di lavoro vengono riportate

al loro stato all'avvio dell'unità di lavoro. La chiamata MQCMIT o MQDISC viene completata con MQCC_WARNING in questo caso.

- Su z/OS, questo codice di errore si verifica solo per le applicazioni batch.
- Su una chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1 che opera all'interno di un'unità di lavoro, quando l'unità di lavoro ha già rilevato un errore che impedisce il commit dell'unità di lavoro (ad esempio, quando lo spazio di log è esaurito). L'applicazione deve emettere la chiamata appropriata per eseguire il backout dell'unità di lavoro. (Per un'unità di lavoro coordinata dal gestore code, questa chiamata è la chiamata MQBACK, sebbene la chiamata MQCMIT abbia lo stesso effetto in queste circostanze.) La chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1 viene completata con MQCC_FAILED in questo caso.
 - Su z/OS, questo caso non si verifica.
- Su un callback di consumo asincrono (registrato da una chiamata MQCB), viene eseguito il backout dell'unità di lavoro e il consumer asincrono deve richiamare MQBACK.
 - Su z/OS, questo caso non si verifica.
- Per il client IBM MQ su HP Integrity NonStop Server utilizzando TMF, questo codice di ritorno può verificarsi:
 - Per chiamate MQGET, MQPUT e MQPUT1, se si dispone di una transazione attiva coordinata da TMF, ma la parte IBM MQ della transazione viene sottoposta a rollback a causa di inattività sulla transazione.
 - Se TMF/Gateway rileva che TMF sta eseguendo il rollback della transazione corrente prima che l'applicazione termini con essa.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Controllare le restituzioni dalle chiamate precedenti al gestore code. Ad esempio, una precedente chiamata MQPUT potrebbe non essere riuscita.

2004 (07D4) (RC2004): MQRC_BUFFER_ERROR

Spiegazione

Il parametro *Buffer* non è valido per uno dei seguenti motivi:

- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il puntatore del parametro punta alla memoria a cui non è possibile accedere per l'intera lunghezza specificata da *BufferLength*.
- Per le chiamate in cui *Buffer* è un parametro di output: il puntatore del parametro punta alla memoria di sola lettura.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2005 (07D5) (RC2005): MQRC_BUFFER_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Il parametro *BufferLength* non è valido oppure il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Questo motivo può essere restituito anche a un programma client MQI MQ sulla chiamata MQCONN o MQCONNX se la dimensione massima negoziata del messaggio per il canale è inferiore alla parte fissa di qualsiasi struttura di chiamata.

Questo motivo deve essere restituito anche dal componente del servizio installabile MQZ_ENUMERATE_AUTHORITY_DATA quando il parametro *AuthorityBuffer* è troppo piccolo per contenere i dati da restituire al programma di richiamo del componente del servizio.

Questo codice di errore può essere restituito anche quando è stato fornito un messaggio multicast di lunghezza zero dove è richiesta una lunghezza positiva.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore maggiore o uguale a zero. Per le chiamate mqAddString e mqSetString, è valido anche il valore speciale MQBL_NULL_TERMINATED.

2006 (07D6) (RC2006): MQRC_CHAR_ATTR_LENGTH_ERROR

Spiegazione

CharAttrLength è negativo (per chiamate MQINQ o MQSET) o non è sufficientemente grande per contenere tutti gli attributi selezionati (solo chiamate MQSET). Questo motivo si verifica anche se il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore sufficientemente grande per contenere le stringhe concatenate per tutti gli attributi selezionati.

2007 (07D7) (RC2007): MQRC_CHAR_ATTRS_ERROR

Spiegazione

CharAttrs non è valida. Il puntatore del parametro non è valido o punta alla memoria di sola lettura per le chiamate MQINQ o alla memoria che non è così lunga come implicita da *CharAttrLength*. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2008 (07D8) (RC2008): MQRC_CHAR_ATTRS_TOO_SHORT

Spiegazione

Per le chiamate MQINQ, *CharAttrLength* non è abbastanza grande per contenere tutti gli attributi di caratteri per cui i selettori MQCA_* sono specificati nel parametro *Selectors*.

La chiamata viene ancora completata, con la stringa del parametro *CharAttrs* riempita con un numero di attributi di caratteri pari a quello disponibile. Vengono restituite solo stringhe di attributo complete: se lo spazio rimanente non è sufficiente per contenere un attributo nella sua interezza, tale attributo e gli attributi carattere successivi vengono omessi. Qualsiasi spazio alla fine della stringa non utilizzato per contenere un attributo non viene modificato.

Un attributo che rappresenta una serie di valori (ad esempio, l'attributo dell'elenco nomi *Names*) viene trattato come una singola entità - vengono restituiti tutti i suoi valori o nessuno.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Specificare un valore sufficientemente grande, a meno che non sia necessario solo un sottoinsieme dei valori.

2009 (07D9) (RC2009): MQRC_CONNECTION_BROKEN

Spiegazione

La connessione al gestore code è stata interrotta. Questo può verificarsi perché il gestore code è terminato. Se la chiamata è una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_WAIT, l'attesa è stata annullata. Tutti gli handle di connessioni e oggetti ora non sono validi.

Per le applicazioni client MQ MQI, è possibile che la chiamata sia stata completata correttamente, anche se questo codice motivo viene restituito con un *CompCode* di MQCC_FAILED.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Le applicazioni possono tentare di riconnettersi al gestore code immettendo la chiamata MQCONN o MQCONNX. Potrebbe essere necessario eseguire il polling fino a quando non viene ricevuta una risposta corretta.

- **z/OS** In z/OS per applicazioni CICS, non è necessario emettere la chiamata MQCONN o MQCONNX, poiché le applicazioni CICS vengono connesse automaticamente.

Tutte le modifiche non sottoposte a commit in un'unità di lavoro devono essere annullate. Viene eseguito automaticamente il backout di un'unità di lavoro coordinata dal gestore code.

- **z/OS** Per z/OS IMS, verificare che il sottosistema sia avviato utilizzando il comando IMS DIS SUBSYS e, se necessario, avviarlo utilizzando il comando IMS STA SUBSYS.

Informazioni correlate

[IBM MQ e IMS](#)

2010 (07DA) (RC2010): MQRC_DATA_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Il parametro *DataLength* non è valido. Il puntatore di parametro non è valido oppure punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Questo motivo può essere restituito anche ad un programma client MQI MQ nella chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1, se il parametro *BufferLength* supera la dimensione massima del messaggio negoziata per il canale client.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

Se l'errore si verifica per un programma client MQI MQ, verificare anche che la dimensione massima del messaggio per il canale sia sufficiente per contenere il messaggio inviato; se non è sufficiente, aumentare la dimensione massima del messaggio per il canale.

2011 (07DB) (RC2011): MQRC_DYNAMIC_Q_NAME_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQOPEN, una coda modello è specificata nel campo *ObjectName* del parametro *ObjDesc*, ma il campo *DynamicQName* non è valido, per uno dei seguenti motivi:

- *DynamicQName* è completamente vuoto (o vuoto fino al primo carattere null nel campo).
- Sono presenti caratteri non validi per un nome coda.
- Un asterisco è presente oltre la posizione 33rd (e prima di qualsiasi carattere null).
- È presente un asterisco seguito da caratteri non null e non vuoti.

Questo codice di errore può verificarsi anche quando un'applicazione server apre la coda di risposta specificata dai campi *ReplyToQ* e *ReplyToQMGr* nell'MQMD di un messaggio appena ricevuto dal server. In questo caso, il codice motivo indica che l'applicazione che ha inviato il messaggio originale ha inserito valori non corretti nei campi *ReplyToQ* e *ReplyToQMGr* nell'MQMD del messaggio originale.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido.

2012 (07DC) (RC2012): MQRC_ENVIRONMENT_ERROR

Spiegazione

La chiamata non è valida per l'ambiente corrente.

-  Su z/OS, quando si applica una di queste condizioni:
 - È stata emessa una chiamata MQCONN o MQCONNX, ma l'applicazione è stata collegata a un adattatore non supportato nell'ambiente in cui è in esecuzione l'applicazione. Ad esempio, ciò può verificarsi quando l'applicazione è collegata all'adattatore RRS MQ, ma l'applicazione è in esecuzione in uno spazio di indirizzo della procedura memorizzata Db2. RRS non è supportato in questo ambiente. Le procedure memorizzate che desiderano utilizzare l'adattatore RRS MQ devono essere eseguite in uno spazio di indirizzo della procedura memorizzata gestita da Db2 WLM.
 - È stata emessa una chiamata MQCMIT o MQBACK, ma l'applicazione è stata collegata all'adattatore batch RRS CSQBRSTB. Questo adattatore non supporta le chiamate MQCMIT e MQBACK.
 - È stata emessa una chiamata MQCMIT o MQBACK nell'ambiente CICS o IMS.
 - Il sottosistema RRS non è operativo sul sistema z/OS che ha eseguito l'applicazione.
 - È stata emessa una chiamata MQCTL con MQOP_START o una chiamata MQCB che registra un Event Listener, ma all'applicazione non è consentito creare un thread POSIX.
 - Un'applicazione IBM MQ classes for Java™ ha creato un'istanza di un oggetto MQQueueManager utilizzando il trasporto CLIENT. L'ambiente z/OS supporta solo l'utilizzo del trasporto BINDINGS.
- In IBM i, HP Integrity NonStop Server, Sistemi UNIXe Windows, quando si applica una delle seguenti condizioni:
 - L'applicazione è collegata a librerie non supportate.
 - L'applicazione è collegata alle librerie errate (con o senza thread).
 - È stata emessa una chiamata MQBEGIN, MQCMIT o MQBACK, ma è in uso un gestore unità di lavoro esterno. Ad esempio, questo codice di errore si verifica su Windows quando un oggetto MTS è in esecuzione come una transazione DTC. Questo codice motivo si verifica anche se il gestore code non supporta le unità di lavoro.
 - La chiamata MQBEGIN è stata emessa in un ambiente client MQI MQ.
 - È stata emessa una chiamata MQXCLWLN, ma la chiamata non ha avuto origine da un'uscita del carico di lavoro del cluster.
 - È stata emessa una chiamata MQCONNX specificando l'opzione MQCNO_HANDLE_SHARE_NONE dall'interno di un'uscita del canale MQ, un'uscita API o una funzione di callback. Il codice di errore si verifica solo se un hConn condiviso è collegato al thread dell'applicazione.
 - Un oggetto IBM MQ non è in grado di connettersi al percorso rapido.
 - Un'applicazione IBM MQ classes for Java ha creato un oggetto MQQueueManager che utilizza il trasporto CLIENT, quindi denominato MQQueueManager.begin(). Questo metodo può essere richiamato solo su oggetti MQQueueManager che utilizzano il trasporto BINDINGS.
- Su Windows, quando si utilizza il client .NET gestito, è stato effettuato un tentativo di utilizzare una delle funzioni non supportate:
 - Uscite canale non gestito
 - SSL (Secure Sockets Layer)
 - Transazioni XA
 - Comunicazioni diverse da TCP/IP
 - Compressione canale

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Effettuare una delle seguenti operazioni (come appropriato):

- SUz/OS:

- Collegare l'applicazione all'adattatore corretto.
- Modificare l'applicazione per utilizzare le chiamate SRRCMIT e SRRBACK al posto delle chiamate MQCMIT e MQBACK. In alternativa, collegare l'applicazione all'adattatore batch RRS CSQBRRSI. Questo adattatore supporta MQCMIT e MQBACK oltre a SRRCMIT e SRRBACK.
- Per un'applicazione CICS o IMS , emettere la chiamata CICS o IMS appropriata per eseguire il commit o il backout dell'unità di lavoro.
- Avviare il sistema secondario RRS sul sistema z/OS su cui è in esecuzione l'applicazione.
- Se l'applicazione utilizza LE (Language Environment) assicurarsi che utilizzi l'interfaccia DLL e che venga eseguita con POSIX(ON).
- Verificare che all'applicazione sia consentito utilizzare USS (Unix System Services).
- Verificare che le definizioni del factory di connessione per applicazioni z/OS locali e applicazioni WebSphere Application Server utilizzino il tipo di trasporto con connessioni in modalità bind.
- Negli altri ambienti:
 - Collegare l'applicazione con le librerie corrette (con o senza thread).
 - Rimuovere dall'applicazione la chiamata o la funzione non supportata.
 - Modificare l'applicazione per eseguire setuid, se si desidera eseguire il percorso rapido.

2013 (07DD) (RC2013): MQRC_EXPIRY_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQPUT o MQPUT1 , il valore specificato per il campo *Expiry* nel descrittore del messaggio MQMD non è valido.

V 8.0.0.4 Questo codice di errore viene generato anche dalle applicazioni JMS che specificano un valore di ritardo di consegna maggiore di:

- L'ora di scadenza del messaggio specificata dall'applicazione o
- Tempo di scadenza impostato dall'attributo **CUSTOM(CAPEXPY)** degli oggetti utilizzati nella risoluzione della coda di destinazione o dell'argomento.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore maggiore di zero o il valore speciale MQEI_UNLIMITED.

V 8.0.0.4 Assicurarsi che il ritardo di consegna specificato dalle applicazioni JMS sia inferiore a:

- L'ora di scadenza del messaggio specificata dall'applicazione o
- Tempo di scadenza impostato dall'attributo **CUSTOM(CAPEXPY)** degli oggetti utilizzati nella risoluzione della coda di destinazione o dell'argomento.

2014 (07DE) (RC2014): MQRC_FEEDBACK_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQPUT o MQPUT1 , il valore specificato per il campo *Feedback* nel descrittore del messaggio MQMD non è valido. Il valore non è MQFB_NONE ed è esterno sia all'intervallo definito per i codici di feedback del sistema che all'intervallo definito per i codici di feedback dell'applicazione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQFB_NONE o un valore compreso tra MQFB_SYSTEM_FIRST e MQFB_SYSTEM_LAST oppure tra MQFB_APPL_FIRST e MQFB_APPL_LAST.

2016 (07E0) (RC2016): MQRC_GET_INHIBITED

Spiegazione

Le chiamate MQGET sono attualmente inibite per la coda o per la coda in cui questa coda si risolve.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se la progettazione del sistema consente di inibire le richieste get per brevi periodi, ritentare l'operazione in un momento successivo.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Ricezione inibita”](#) a pagina 170.

Azione del programmatore di sistema

Utilizzare ALTER QLOCAL (...) GET (ENABLED) per consentire la ricezione di messaggi.

2017 (07E1) (RC2017): MQRC_HANDLE_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQPUT1 o MQSUB, ma è già stato raggiunto il numero massimo di handle aperti consentiti per l'attività corrente. Tenere presente che quando un elenco di distribuzione viene specificato nella chiamata MQOPEN o MQPUT1, ciascuna coda nell'elenco di distribuzione utilizza un handle.

- Su z/OS, "taskessa" indica un'attività CICS, un'attività z/OS o una regione dipendente da IMS.

Inoltre, la chiamata MQSUB assegna due handle quando non si fornisce un handle di oggetto sull'input.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare se l'applicazione sta emettendo chiamate MQOPEN senza chiamate MQCLOSE corrispondenti. In questo caso, modificare l'applicazione per emettere la chiamata MQCLOSE per ogni oggetto aperto non appena tale oggetto non è più necessario.

Verificare inoltre se l'applicazione sta specificando un elenco di distribuzione contenente un numero elevato di code che utilizzano tutti gli handle disponibili. In questo caso, aumentare il numero massimo di handle che l'attività può utilizzare o ridurre la dimensione dell'elenco di distribuzione. Il numero massimo di handle di apertura che un'attività può utilizzare viene fornito dall'attributo gestore code *MaxHandles*.

2018 (07E2) (RC2018): MQRC_HCONN_ERROR

Spiegazione

L'handle di collegamento *Hconn* non è valido per uno dei seguenti motivi:

- Il puntatore del parametro non è valido oppure (per la chiamata MQCONN o MQCONNX) punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il valore specificato non è stato restituito da una chiamata MQCONN o MQCONNX precedente.
- Il valore specificato è stato reso non valido da una precedente chiamata MQDISC.
- L'handle è un handle condiviso che è stato reso non valido da un altro thread che ha emesso la chiamata MQDISC.
- L'handle è un handle condiviso utilizzato nella chiamata MQBEGIN (solo gli handle non condivisi sono validi su MQBEGIN).
- La gestione è una gestione non condivisa che sta utilizzando un sottoprocesso che non ha creato la gestione.
- La chiamata è stata immessa nell'ambiente MTS in una situazione in cui l'handle non è valido (ad esempio, il passaggio dell'handle tra i processi o i package; notare che il passaggio dell'handle tra i package della libreria è supportato).
- Il programma di conversione non è definito come OPENAPI, quando la chiamata MQXCNVC viene richiamata eseguendo un programma di uscita di conversione caratteri con CICS TS 3.2 o superiore. Quando viene eseguito il processo di conversione, il TCB viene commutato in Quasi rientrante (QR) TCB, la connessione non è corretta.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che venga eseguita una chiamata MQCONN o MQCONNX corretta per il gestore code e che non sia già stata eseguita una chiamata MQDISC per tale gestore code. Assicurarsi che l'handle sia utilizzato all'interno del relativo ambito valido (per ulteriori informazioni su MQCONN, consultare la descrizione di MQCONN in [MQCONN](#)).

- Su z/OS, verificare anche che l'applicazione sia stata collegata con lo stub corretto; si tratta di CSQCSTUB per le applicazioni CICS, CSQBSTUB per le applicazioni batch e CSQQSTUB per le applicazioni IMS. Inoltre, lo stub utilizzato non deve appartenere a una release del gestore code più recente della release su cui verrà eseguita l'applicazione.

Assicurarsi che il programma di uscita di conversione dei caratteri eseguito dall'applicazione CICS TS 3.2 o superiore, che richiama la chiamata MQXCNVC, sia definito come OPENAPI. Questa definizione impedisce l'errore MQRC_HCONN_ERROR del 2018 causato da una connessione non corretta e consente il completamento di MQGET.

2019 (07E3) (RC2019): MQRC_HOBJ_ERROR

Spiegazione

La gestione oggetto *Hobj* non è valida, per uno dei motivi riportati di seguito:

- Il puntatore del parametro non è valido o (per la chiamata MQOPEN) punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il valore specificato non è stato restituito da una chiamata MQOPEN precedente.

- Il valore specificato è stato reso non valido da una precedente chiamata MQCLOSE.
- L'handle è un handle condiviso che è stato reso non valido da un altro thread che ha emesso la chiamata MQCLOSE.
- La gestione è una gestione non condivisa utilizzata da un sottoprocesso che non ha creato la gestione.
- La chiamata è MQGET o MQPUT, ma l'oggetto rappresentato dall'handle non è una coda.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che per questo oggetto sia stata eseguita una chiamata MQOPEN con esito positivo e che non sia già stata eseguita una chiamata MQCLOSE. Assicurarsi che l'handle sia utilizzato all'interno del suo ambito valido (per ulteriori informazioni, consultare la descrizione di MQOPEN in [MQOPEN](#)).

2020 (07E4) (RC2020): MQRC_INHIBIT_VALUE_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQSET, il valore specificato per l'attributo MQIA_INIB_GET o per l'attributo MQIA_INIB_PUT non è valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido per l'attributo della coda *InhibitGet* o *InhibitPut*.

2021 (07E5) (RC2021): MQRC_INT_ATTR_COUNT_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQINQ o MQSET, il parametro *IntAttrCount* è negativo (MQINQ o MQSET) o inferiore al numero di selettori di attributi interi (MQIA_*) specificato nel parametro *Selectors* (solo MQSET). Questo motivo si verifica anche se il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore abbastanza grande per tutti gli attributi interi selezionati.

2022 (07E6) (RC2022): MQRC_INT_ATTR_COUNT_TOO_SMALL

Spiegazione

Su una chiamata MQINQ, il parametro *IntAttrCount* è inferiore al numero di selettori di attributi interi (MQIA_*) specificato nel parametro *Selectors*.

La chiamata viene completata con MQCC_WARNING, con l'array *IntAttrs* riempito con il numero di attributi interi per cui c'è spazio.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Specificare un valore sufficientemente grande, a meno che non sia necessario solo un sottoinsieme dei valori.

2023 (07E7) (RC2023): MQRC_INT_ATTRS_ARRAY_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQINQ o MQSET, il parametro *IntAttrs* non è valido. Il puntatore del parametro non è valido (MQINQ e MQSET) o punta alla memoria di sola lettura o alla memoria che non è lunga come indicato dal parametro *IntAttrCount* (solo MQINQ). (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2024 (07E8) (RC2024): MQRC_SYNCPOINT_LIMIT_RAGGIUNTO

Spiegazione

Una chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1 non è riuscita perché il numero di messaggi di cui non è stato eseguito il commit nell'unità di lavoro corrente avrebbe superato il limite definito per il gestore code (consultare l'attributo gestore code *MaxUncommittedMsgs*). Il numero di messaggi di cui non è stato eseguito il commit è la somma dei seguenti dall'inizio dell'unità di lavoro corrente:

- Messaggi immessi dall'applicazione con l'opzione MQPMO_SYNCPOINT
- Messaggi richiamati dall'applicazione con l'opzione MQGMO_SYNCPOINT
- Messaggi di trigger e messaggi di report COA generati dal gestore code per i messaggi inseriti con l'opzione MQPMO_SYNCPOINT
- Messaggi di report COD generati dal gestore code per i messaggi richiamati con l'opzione MQGMO_SYNCPOINT
- Su HP Integrity NonStop Server, questo codice di errore si verifica quando è stato superato il numero massimo di operazioni I/O in una singola transazione TM/MP.

Quando si pubblicano messaggi fuori dal punto di sincronizzazione per gli argomenti, è possibile ricevere questo codice di errore; per ulteriori informazioni, consultare [Pubblicazioni sotto il punto di sincronizzazione](#).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare se l'applicazione è in loop. In caso contrario, ridurre la complessità dell'applicazione. In alternativa, aumentare il limite del gestore code per il numero massimo di messaggi di cui non è stato eseguito il commit all'interno di un'unità di lavoro.

- Su z/OS, il numero massimo di messaggi di cui non è stato eseguito il commit può essere modificato utilizzando il comando ALTER QMGR.
- Su IBM i, è possibile modificare il limite per il numero massimo di messaggi non sottoposti a commit utilizzando il comando CHGMQM.
- Su HP Integrity NonStop Server, l'applicazione deve annullare la transazione e riprovare con un minor numero di operazioni nell'unità di lavoro. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale *MQSeries for Tandem NonStop Kernel System Management Guide*.

2025 (07E9) (RC2025): MQRC_MAX_CONNS_LIMIT_REACHED

Spiegazione

La chiamata MQCONN o MQCONNX è stata rifiutata perché è stato superato il numero massimo di connessioni simultanee.

- Su z/OS, i limiti di connessione sono 32767 per TSO e Batch.
- Su IBM i, HP Integrity NonStop Server, Sistemi UNIXe Windows, questo codice motivo può verificarsi anche nella chiamata MQOPEN.
- Quando si utilizzano le applicazioni Java, il gestore connessioni potrebbe definire un limite al numero di connessioni simultanee.

Nota: L'applicazione che utilizza IBM MQ potrebbe aver delegato la gestione delle connessioni a un framework o a un pool di connessioni, ad esempio, un server delle applicazioni Java EE, un framework dell'applicazione come Spring, un contenitore IBM (per IBM Cloud (formerly Bluemix)) o una combinazione di questi. Per ulteriori informazioni, consultare [IBM MQ classes for JMS object pooling](#).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Aumentare la dimensione del valore del parametro appropriato oppure ridurre il numero di connessioni simultanee.

Informazioni correlate

[Pool di connessioni nelle classi IBM MQ per Java](#)

2026 (07EA) (RC2026): MQRC_MD_ERROR

Spiegazione

La struttura MQMD non è valida, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo *StrucId* non è MQMD_STRUC_ID.
- Il campo *Version* specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il gestore code non può copiare la struttura modificata nella memoria dell'applicazione, anche se la chiamata ha esito positivo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il puntatore punta alla memoria di sola lettura.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di input nella struttura MQMD siano impostati correttamente.

2027 (07EB) (RC2027): MQRC_MISSING_REPLY_TO_Q

Spiegazione

In una chiamata MQPUT o MQPUT1, il campo *ReplyToQ* nel descrittore del messaggio MQMD è vuoto, ma si verifica una o entrambe le seguenti condizioni:

- È stata richiesta una risposta (ovvero, MQMT_REQUEST è stato specificato nel campo *MsgType* del descrittore del messaggio).
- È stato richiesto un messaggio di report nel campo *Report* del descrittore del messaggio.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare il nome della coda a cui inviare il messaggio di risposta o il messaggio di prospetto.

2029 (07ED) (RC2029): MQRC_MSG_TYPE_ERROR

Spiegazione

Le alternative sono:

- Su una chiamata MQPUT o MQPUT1, il valore specificato per il campo *MsgType* nel descrittore del messaggio (MQMD) non è valido.
- Un programma di elaborazione messaggi ha ricevuto un messaggio che non ha il tipo di messaggio previsto. Ad esempio, se il server dei comandi IBM MQ riceve un messaggio che non è un messaggio di richiesta (MQMT_REQUEST), rifiuta la richiesta con questo codice motivo.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido per il campo *MsgType*. Nel caso in cui una richiesta venga rifiutata da un programma di elaborazione messaggi, fare riferimento alla relativa documentazione per dettagli sui tipi di messaggio supportati.

2030 (07EE) (RC2030): MQRC_MSG_TOO_BIG_FOR_Q

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 per inserire un messaggio in una coda, ma il messaggio era troppo lungo per la coda e MQMF_SEGMENTATION_ALLOWED non è specificato nel campo *MsgFlags*

in MQMD. Se la segmentazione non è consentita, la lunghezza del messaggio non può superare il valore inferiore dell'attributo della coda *MaxMsgLength* attributo e gestore code *MaxMsgLength*.

- Su z/OS, il gestore code non supporta la segmentazione dei messaggi; se viene specificato MQMF_SEGMENTATION_ALLOWED, viene accettato ma ignorato.

Questo codice di errore può verificarsi anche quando viene specificato MQMF_SEGMENTATION_ALLOWED, ma la natura dei dati presenti nel messaggio impedisce al gestore code di suddividere i dati in segmenti sufficientemente piccoli da essere inseriti nella coda:

- Per un formato definito dall'utente, il segmento più piccolo che il gestore code può creare è di 16 byte.
- Per un formato integrato, il segmento più piccolo che il gestore code può creare dipende dal formato particolare, ma è maggiore di 16 byte in tutti i casi diversi da MQFMT_STRING (per MQFMT_STRING la dimensione minima del segmento è 16 byte).

MQRC_MSG_TOO_BIG_FOR_Q può anche verificarsi nel campo *Feedback* nel descrittore del messaggio di un messaggio di report; in questo caso indica che l'errore è stato rilevato da un agente del canale dei messaggi quando ha tentato di inserire il messaggio su una coda remota.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare se il parametro *BufferLength* è stato specificato correttamente; in caso contrario, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Aumentare il valore dell'attributo *MaxMsgLength* della coda; potrebbe essere necessario aumentare anche l'attributo *MaxMsgLength* del gestore code.
- Suddividere il messaggio in diversi messaggi più piccoli.
- Specificare MQMF_SEGMENTATION_ALLOWED nel campo *MsgFlags* in MQMD; ciò consentirà al gestore code di suddividere il messaggio in segmenti.

2031 (07EF) (RC2031): MQRC_MSG_TOO_BIG_FOR_Q_MGR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 per inserire un messaggio su una coda, ma il messaggio era troppo lungo per il gestore code e MQMF_SEGMENTATION_ALLOWED non è stato specificato nel campo *MsgFlags* in MQMD. Se la segmentazione non è consentita, la lunghezza del messaggio non può superare il valore inferiore dell'attributo *MaxMsgLength* attributo e coda *MaxMsgLength* del gestore code.

Questo codice di errore può verificarsi anche quando viene specificato MQMF_SEGMENTATION_ALLOWED, ma la natura dei dati presenti nel messaggio impedisce al gestore code di suddividere i dati in segmenti sufficientemente piccoli per il limite del gestore code:

- Per un formato definito dall'utente, il segmento più piccolo che il gestore code può creare è di 16 byte.
- Per un formato integrato, il segmento più piccolo che il gestore code può creare dipende dal formato particolare, ma è maggiore di 16 byte in tutti i casi diversi da MQFMT_STRING (per MQFMT_STRING la dimensione minima del segmento è 16 byte).

MQRC_MSG_TOO_BIG_FOR_Q_MGR può verificarsi anche nel campo *Feedback* nella descrizione del messaggio di un messaggio di report; in questo caso indica che l'errore è stato rilevato da un agente del canale dei messaggi quando ha tentato di inserire il messaggio su una coda remota.

Questo motivo si verifica anche se un canale, attraverso il quale il messaggio deve passare, ha limitato la lunghezza massima del messaggio a un valore che è in realtà inferiore a quello supportato dal gestore code e la lunghezza del messaggio è maggiore di questo valore.

- Su z/OS, questo codice di ritorno viene emesso solo se si sta utilizzando CICS per l'accodamento distribuito. Altrimenti, viene emesso MQRC_MSG_TOO_BIG_FOR_CHALLENGE.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare se il parametro *BufferLength* è stato specificato correttamente; in caso contrario, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Aumentare il valore dell'attributo *MaxMsgLength* del gestore code; potrebbe essere necessario aumentare anche l'attributo *MaxMsgLength* della coda.
- Suddividere il messaggio in diversi messaggi più piccoli.
- Specificare MQMF_SEGMENTATION_ALLOWED nel campo *MsgFlags* in MQMD; ciò consentirà al gestore code di suddividere il messaggio in segmenti.
- Controllare le definizioni di canale.

2033 (07F1) (RC2033): MQRC_NO_MSG_AVAILABLE

Spiegazione

È stata inoltrata una chiamata MQGET, ma non è presente alcun messaggio sulla coda che soddisfi i criteri di selezione specificati in MQMD (campi *MsgId* e *CorrelId*) e in MQGMO (campi *Options* e *MatchOptions*). L'opzione MQGMO_WAIT non è stata specificata oppure l'intervallo di tempo specificato dal campo *WaitInterval* in MQGMO è scaduto. Questo motivo viene restituito anche per una chiamata MQGET per la ricerca, quando viene raggiunta la fine della coda.

Questo codice di errore può essere restituito anche dalle chiamate mqGetBag e mqExecute. mqGetBag è simile a MQGET. Per la chiamata mqExecute, il codice di completamento può essere MQCC_WARNING o MQCC_FAILED:

- Se il codice di completamento è MQCC_WARNING, alcuni messaggi di risposta sono stati ricevuti durante l'intervallo di attesa specificato, ma non tutti. Il bag di risposta contiene i bag nidificati generati dal sistema per i messaggi ricevuti.
- Se il codice di completamento è MQCC_FAILED, non è stato ricevuto alcun messaggio di risposta durante l'intervallo di attesa specificato.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Se si tratta di una condizione prevista, non è richiesta alcuna azione correttiva.

Se si tratta di una condizione non prevista, verificare che:

- Il messaggio è stato inserito correttamente nella coda.
- Il commit dell'unità di lavoro (se presente) utilizzata per la chiamata MQPUT o MQPUT1 è stato eseguito correttamente.
- Le opzioni che controllano i criteri di scelta sono specificate correttamente. Tutte le seguenti condizioni possono influire sull'idoneità di un messaggio per la restituzione sulla chiamata MQGET:
 - ORDER LOGICAL_MQGMO_
 - MQGMO_ALL_MSGS_AVAILABLE

- MQGMO_ALL_SEGMENTS_AVAILABLE
- MQGMO_COMPLETE_MSG
- ID MQMO_MATCH_MSG_ID
- ID CORREL_MQMO_MATCH_
- ID_GROUP_MATCH_MQMO
- NUMERO_SEQ MQMO_MATCH_MSG_
- MQMO_MATCH_OFFSET
- Valore del campo *MsgId* in MQMD
- Valore del campo *CorrelId* in MQMD

Attendere più a lungo il messaggio.

2034 (07F2) (RC2034): MQRC_NO_MSG_UNDER_CURSOR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_MSG_UNDER_CURSOR o MQGMO_BROWSE_MSG_UNDER_CURSOR. Tuttavia, il cursore di ricerca non è posizionato su un messaggio richiamabile. Ciò è causato da una delle seguenti condizioni:

- Il cursore viene posizionato logicamente prima del primo messaggio (come prima della prima chiamata MQGET con un'opzione browse eseguita correttamente).
- Il messaggio su cui era posizionato il cursore di ricerca è stato bloccato o rimosso dalla coda (probabilmente da un'altra applicazione) da quando è stata eseguita l'operazione di ricerca.
- Il messaggio su cui era posizionato il cursore di ricerca è scaduto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare la logica dell'applicazione. Questo potrebbe essere un motivo previsto se la progettazione dell'applicazione consente a più server di competere per i messaggi dopo la navigazione. Considerare anche l'uso dell'opzione MQGMO_LOCK con la chiamata MQGET browse precedente.

2035 (07F3) (RC2035): MQRC_NOT_AUTHORIZED

Spiegazione generale

Spiegazione

L'utente dell'applicazione o del canale che ha prodotto l'errore, non è autorizzato ad eseguire l'operazione tentata:

- Su una chiamata MQCONN o MQCONNX, l'utente non è autorizzato a connettersi al gestore code.
 - Su z/OS, per applicazioni CICS, viene emesso MQRC_CONNECTION_NOT_AUTHORIZED.
- Su una chiamata MQCONNX, la lunghezza dell'ID utente o della password è maggiore della lunghezza massima consentita. La lunghezza massima dell'ID utente dipende dalla piattaforma. Per ulteriori informazioni, consultare [ID utente](#).
- Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1, l'utente non è autorizzato ad aprire l'oggetto per le opzioni specificate.

- Su z/OS, se l'oggetto da aprire è una coda modello, questo motivo si verifica anche se l'utente non è autorizzato a creare una coda dinamica con il nome richiesto.
- Su una chiamata MQCLOSE, l'utente non è autorizzato a eliminare l'oggetto, che è una coda dinamica permanente, e il parametro *Hobj* specificato sulla chiamata MQCLOSE non è l'handle restituito dalla chiamata MQOPEN che ha creato la coda.
- Su un comando, l'utente non è autorizzato a emettere il comando o ad accedere all'oggetto specificato.
- In una chiamata MQSUB, l'utente non è autorizzato a sottoscrivere l'argomento.
- In una chiamata MQSUB, utilizzando code di destinazione non gestite, l'utente non è autorizzato a utilizzare la coda di destinazione.
- La presenza di una politica di sicurezza Advanced Message Security .

Questo codice di errore può verificarsi anche nel campo *Feedback* nella descrizione del messaggio di un messaggio di report; in questo caso, indica che l'errore è stato rilevato da un MCA (message channel agent) quando ha tentato di inserire il messaggio su una coda remota.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stato specificato il gestore code o l'oggetto corretto e che esista l'autorizzazione appropriata.

Questo codice di errore viene utilizzato anche per identificare il messaggio di evento corrispondente,

- MQCONN o MQCONNX “Non autorizzato (tipo 1)” a pagina 173.
- MQOPEN o MQPUT1 “Non autorizzato (tipo 2)” a pagina 175.
- MQCLOSE “Non autorizzato (tipo 3)” a pagina 178.
- Comando “Non autorizzato (tipo 4)” a pagina 180.
- MQSUB “Non autorizzato (tipo 5)” a pagina 182.
- Destinazione MQSUB “Non autorizzato (tipo 6)” a pagina 184.

Problemi specifici che generano RC2035

JMSWMQ2013 autenticazione di sicurezza non valida

Consultare Autenticazione di protezione non valida per informazioni quando l'applicazione IBM MQ JMS non riesce con errori di autenticazione di protezione.

MQRC_NOT_AUTHORIZED su una coda o canale

Consultare MQRC_NOT_AUTHORIZED su una coda per informazioni quando MQRC 2035 (MQRC_NOT_AUTHORIZED) viene restituito quando un utente non è autorizzato ad eseguire questa funzione. Determinare a quale oggetto l'utente non può accedere e fornire all'utente l'accesso all'oggetto.

MQRC_NOT_AUTHORIZED (AMQ4036 su un client) come amministratore

Consultare MQRC_NOT_AUTHORIZED come un amministratore per informazioni quando MQRC 2035 (MQRC_NOT_AUTHORIZED) viene restituito dove si tenta di utilizzare un ID utente che è un amministratore IBM MQ per accedere in remoto al gestore code tramite una connessione client.

MQS_REPORT_NOAUTH

Consultare [MQS_REPORT_NOAUTH](#) per informazioni sull'utilizzo di questa variabile di ambiente per una migliore diagnosi del codice di ritorno 2035 (MQRC_NOT_AUTHORIZED). L'utilizzo di questa variabile di ambiente genera errori nel log degli errori del gestore code, ma non genera un FDC (Failure Data Capture).

ERRORGMQSAUTORI

Consultare MQSAUTHERRORS per informazioni sull'utilizzo di questa variabile di ambiente per generare file FDC correlati al codice di ritorno 2035 (MQRC_NOT_AUTHORIZED). L'utilizzo di questa variabile di ambiente genera un FDC, ma non genera errori nel log degli errori del gestore code.

Informazioni correlate

[Codice di ritorno = 2035 MQRC_NOT_AUTHORIZED](#)

2036 (07F4) (RC2036): MQRC_NOT_OPEN_FOR_BROWSE

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQGET con una delle opzioni seguenti:

- MQGMO_BROWSE_FIRST
- MQGMO_BROWSE_SUCESSIVO
- MQGMO_BROWSE_MSG_UNDER_CURSOR
- MQGMO_MSG_UNDER_CURSOR

ma la coda non è stata aperta per la ricerca oppure si sta utilizzando la messaggistica IBM MQ Multicast.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQOO_BROWSE quando la coda viene aperta.

Se si utilizza la messaggistica IBM MQ Multicast, non è possibile specificare le opzioni di esplorazione con una chiamata MQGET.

2037 (07F5) (RC2037): MQRC_NOT_OPEN_FOR_INPUT

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET per richiamare un messaggio da una coda, ma la coda non è stata aperta per l'immissione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare uno dei seguenti valori quando la coda viene aperta:

- MQOO_INPUT_SHARED
- MQOO_INPUT_EXCLUSIVE
- MQOO_INPUT_AS_Q_DEF

2038 (07F6) (RC2038): MQRC_NOT_OPEN_FOR_INQUIRE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQINQ per interrogare gli attributi dell'oggetto, ma l'oggetto non è stato aperto per l'interrogazione.

È stata emessa una chiamata MQINQ per un handle di argomento in IBM MQ Multicast.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQOO_INQUIRE quando l'oggetto viene aperto.

MQINQ non è supportato per gli handle di argomento in IBM MQ Multicast.

2039 (07F7) (RC2039): MQRC_NOT_OPEN_FOR_OUTPUT

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT per inserire un messaggio in una coda, ma la coda non è stata aperta per l'output.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQOO_OUTPUT quando la coda viene aperta.

2040 (07F8) (RC2040): MQRC_NOT_OPEN_FOR_SET

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQSET per impostare gli attributi della coda, ma la coda non è stata aperta per la serie.

È stata emessa una chiamata MQSET per un handle di argomento in IBM MQ Multicast.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQOO_SET quando l'oggetto viene aperto.

MQSET non è supportato per gli handle di argomento in IBM MQ Multicast.

2041 (07F9) (RC2041): MQRC_OBJECT_CHANGED

Spiegazione

Le definizioni di oggetto che influiscono su questo oggetto sono state modificate poiché l'handle *Hobj* utilizzato su questa chiamata è stato restituito dalla chiamata MQOPEN. Per ulteriori informazioni sulla chiamata MQOPEN, consultare [MQOPEN](#).

Questo motivo non si verifica se l'handle dell'oggetto viene specificato nel campo *Context* del parametro *PutMsgOpts* nella chiamata MQPUT o MQPUT1.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Emettere una chiamata MQCLOSE per restituire l'handle al sistema. Di solito è sufficiente riaprire l'oggetto e ripetere l'operazione. Tuttavia, se le definizioni dell'oggetto sono critiche per la logica dell'applicazione, è possibile utilizzare una chiamata MQINQ dopo aver riaperto l'oggetto, per ottenere i nuovi valori degli attributi dell'oggetto.

2042 (07FA) (RC2042): MQRC_OBJECT_IN_USE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, ma l'oggetto in questione è già stato aperto da questa o da un'altra applicazione con opzioni in conflitto con quelle specificate nel parametro **Options**. Ciò si verifica se la richiesta è per input condiviso, ma l'oggetto è già aperto per input esclusivo; si verifica anche se la richiesta è per input esclusivo, ma l'oggetto è già aperto per input (di qualsiasi tipo).

Gli MCA per i canali riceventi o l'agent di accodamento all'interno del gruppo (agent IGQ), possono mantenere aperte le code di destinazione anche quando i messaggi non vengono trasmessi; ciò fa sì che le code sembrino *in uso*. Utilizzare il comando MQSC DISPLAY QSTATUS per individuare chi tiene aperta la coda.

IBM MQ apre una coda per l'input condiviso se l'applicazione utilizza l'opzione di apertura MQOO_INPUT_SHARED o se l'applicazione utilizza MQOO_INPUT_AS_Q_DEF e l'attributo della coda dell'opzione di condivisione predefinita è impostato su DEFSOPT (SHARED). Tuttavia, esiste una sovrascrittura amministrativa nel formato dell'opzione [SHARE/NOSHARE](#).

Se la definizione della coda mostra NOSHARE, IBM MQ renderà l'handle di input esclusivo indipendentemente dalle opzioni impostate dall'applicazione.

- **z/OS** Su z/OS, questo motivo può verificarsi anche per una chiamata MQOPEN o MQPUT1, se l'oggetto da aprire (che può essere una coda o per MQOPEN un elenco nomi o un oggetto processo) è in fase di eliminazione.
- **z/OS** L'impostazione predefinita su z/OS è NOSHARE.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

La progettazione del sistema deve indicare se un'applicazione deve attendere e riprovare o eseguire un'altra operazione.

2043 (07FB) (RC2043): MQRC_OBJECT_TYPE_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQOPEN o MQPUT1 , il campo *ObjectType* nel descrittore dell'oggetto MQOD specifica un valore non valido. Per la chiamata MQPUT1 , il tipo di oggetto deve essere MQOT_Q.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un tipo di oggetto valido.

2044 (07FC) (RC2044): MQRC_OD_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQOPEN o MQPUT1 , il descrittore dell'oggetto MQOD non è valido, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo *StrucId* non è MQOD_STRUC_ID.
- Il campo *Version* specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il gestore code non può copiare la struttura modificata nella memoria dell'applicazione, anche se la chiamata ha esito positivo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il puntatore punta alla memoria di sola lettura.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di input nella struttura MQOD siano impostati correttamente.

2045 (07FD) (RC2045): MQRC_OPTION_NOT_VALID_FOR_TYPE

Spiegazione

Su una chiamata MQOPEN o MQCLOSE, è stata specificata un'opzione non valida per il tipo di oggetto o coda che si sta aprendo o chiudendo.

Per la chiamata MQOPEN, sono inclusi i seguenti casi:

- Un'opzione non appropriata per il tipo di oggetto (ad esempio, MQOO_OUTPUT per un oggetto MQOT_PROCESS).
- Un'opzione non supportata per il tipo di coda (ad esempio, MQOO_INQUIRE per una coda remota che non ha una definizione locale).
- Una o più delle seguenti opzioni:
 - MQOO_INPUT_AS_Q_DEF
 - MQOO_INPUT_SHARED
 - MQOO_INPUT_EXCLUSIVE
 - MQOO_SFOGLIA
 - MQOO_INQUIRE

- SET MQOO

quando:

- il nome della coda viene risolto mediante una directory di celle oppure
- *ObjectQMgrName* nel descrittore oggetto specifica il nome di una definizione locale di una coda remota (per specificare un alias del gestore code) e la coda denominata nell'attributo *RemoteQMgrName* della definizione è il nome del gestore code locale.

Per la chiamata MQCLOSE, sono inclusi i seguenti casi:

- L'opzione MQCO_DELETE o MQCO_DELETE_PURGE quando la coda non è una coda dinamica.

Questo codice motivo può verificarsi anche sulla chiamata MQOPEN quando l'oggetto da aprire è di tipo MQOT_NAMELIST, MQOT_PROCESS o MQOT_Q_MGR, ma il campo *ObjectQMgrName* in MQOD non è vuoto né il nome del gestore code locale.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare l'opzione corretta. Per la chiamata MQOPEN, verificare che il campo *ObjectQMgrName* sia impostato correttamente. Per la chiamata MQCLOSE, correggere l'opzione o modificare il tipo di definizione della coda modello utilizzata per creare la nuova coda.

2046 (07FE) (RC2046): MQRC_OPTIONS_ERROR

Spiegazione

Il parametro *Options* o il campo contiene opzioni non valide o una combinazione di opzioni non valide.

- Per le chiamate MQOPEN, MQCLOSE, MQXCNCV, mqBagToBuffer, mqBufferToBag, mqCreateBag e mqExecute, *Options* è un parametro separato sulla chiamata.

Questo motivo si verifica anche se il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

- Per le chiamate MQBEGIN, MQCONN, MQGET, MQPUT e MQPUT1, *Options* è un campo nella relativa struttura di opzioni (MQBO, MQCNO, MQGMO o MQPMO).
- Per ulteriori informazioni sugli errori di opzione per IBM MQ Multicast, consultare: [Concetti MQI e come sono correlati a multicast](#).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare opzioni valide. Controllare la descrizione del parametro o del campo *Options* per stabilire quali opzioni e combinazioni di opzioni sono valide. Se vengono impostate più opzioni aggiungendo le singole opzioni insieme, assicurarsi che la stessa opzione non venga aggiunta due volte. Per ulteriori informazioni, consultare [Regole per la convalida delle opzioni MQI](#).

2047 (07FF) (RC2047): MQRC_PERSISTENCE_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQPUT o MQPUT1, il valore specificato per il campo *Persistence* nel descrittore del messaggio MQMD non è valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare uno dei seguenti valori:

- PERSISTORA_MQPER_
- MQPER_NOT_PERSISTENT
- MQPER_PERSISTENCE_AS_Q_DEF

2048 (0800) (RC2048): MQRC_PERSISTENT_NOT_ALLOWED

Spiegazione

In una chiamata MQPUT o MQPUT1, il valore specificato per il campo *Persistence* in MQMD (o ottenuto dall'attributo della coda *DefPersistence*) specifica MQPER_PERSISTENT, ma la coda in cui viene inserito il messaggio non supporta i messaggi persistenti. I messaggi persistenti non possono essere inseriti in code dinamiche temporanee.

Questo codice di errore può verificarsi anche nel campo *Feedback* nella descrizione del messaggio di un messaggio di report; in questo caso, indica che l'errore è stato rilevato da un MCA (message channel agent) quando ha tentato di inserire il messaggio su una coda remota.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQPER_NOT_PERSISTENT se il messaggio deve essere inserito in una coda dinamica temporanea. Se è richiesta la persistenza, utilizzare una coda dinamica permanente o una coda predefinita al posto di una coda dinamica temporanea.

Tenere presente che si consiglia alle applicazioni server di inviare messaggi di risposta (tipo di messaggio MQMT_REPLY) con la stessa persistenza del messaggio di richiesta originale (tipo di messaggio MQMT_REQUEST). Se il messaggio di richiesta è persistente, la coda di risposta specificata nel campo *ReplyToQ* nel descrittore del messaggio MQMD non può essere una coda dinamica temporanea. Utilizzare una coda dinamica permanente o una coda predefinita come coda di risposta in questa situazione.

Su z/OS, non è possibile inserire messaggi persistenti in una coda condivisa se il CFSTRUCT utilizzato dalla coda è definito con RECOVER (NO). Inserire solo messaggi non persistenti in questa coda oppure modificare la definizione CFSTRUCT in RECOVER (YES). Se si inserisce un messaggio persistente in una coda che utilizza un CFSTRUCT con RECOVER (NO), l'operazione di inserimento avrà esito negativo con MQRC_PERSISTENT_NOT_ALLOWED.

2049 (0801) (RC2049): MQRC_PRIORITY_EXCEEDS_MAXIMUM

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma il valore del campo *Priority* nel descrittore del messaggio MQMD supera la priorità massima supportata dal gestore code locale, come mostrato dall'attributo del gestore code *MaxPriority*. Il messaggio viene accettato dal gestore code, ma viene inserito nella coda con la priorità massima del gestore code. Il campo *Priority* nel descrittore del messaggio conserva il valore specificato dall'applicazione che ha inserito il messaggio.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuno è richiesto, a meno che questo codice di errore non fosse previsto dall'applicazione che ha inserito il messaggio.

2050 (0802) (RC2050): MQRC_PRIORITY_ERROR

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma il valore del campo *Priority* nel descrittore del messaggio MQMD non è valido. La priorità massima supportata dal gestore code viene fornita dall'attributo gestore code *MaxPriority*.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore compreso nell'intervallo tra zero e *MaxPriority* oppure il valore speciale MQPRI_PRIORITY_AS_Q_DEF.

2051 (0803) (RC2051): MQRC_PUT_INIBITO

Spiegazione

Le chiamate MQPUT e MQPUT1 non sono consentite per la coda o per la coda su cui viene risolta questa coda.

Questo codice di errore può verificarsi anche nel campo *Feedback* nella descrizione del messaggio di un messaggio di report; in questo caso, indica che l'errore è stato rilevato da un MCA (message channel agent) quando ha tentato di inserire il messaggio su una coda remota.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se la progettazione del sistema consente di inibire le richieste di inserimento per brevi periodi, ritentare l'operazione in un secondo momento.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento "Immissione inibita" a pagina 186.

Azione del programmatore di sistema

Utilizzare ALTER QLOCAL (...) PUT (ENABLED) per consentire l'inserimento dei messaggi.

2052 (0804) (RC2052): MQRC_Q_DELETED

Spiegazione

Un handle di coda *Hobj* specificato su una chiamata fa riferimento a una coda dinamica che è stata eliminata da quando è stata aperta la coda. Per ulteriori informazioni sull'eliminazione delle code dinamiche, consultare la descrizione di MQCLOSE in [MQCLOSE](#).

- Su z/OS, ciò può verificarsi anche con le chiamate MQOPEN e MQPUT1 se una coda dinamica è in fase di apertura, ma la coda si trova in uno stato di eliminazione logica. Consultare MQCLOSE per ulteriori informazioni.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Emettere una chiamata MQCLOSE per restituire l'handle e le risorse associate al sistema (la chiamata MQCLOSE avrà esito positivo in questo caso). Controllare la progettazione dell'applicazione che ha causato l'errore.

2053 (0805) (RC2053): MQRC_Q_FULL

Spiegazione

Una chiamata MQPUT o MQPUT1, o un comando, ha avuto esito negativo perché la coda è piena, ossia contiene già il numero massimo di messaggi possibili, come specificato dall'attributo della coda *MaxQDepth*.

Questo codice di errore può verificarsi anche nel campo *Feedback* nella descrizione del messaggio di un messaggio di report; in questo caso, indica che l'errore è stato rilevato da un MCA (message channel agent) quando ha tentato di inserire il messaggio su una coda remota.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Ritentare l'operazione successivamente. Aumentare la profondità massima per questa coda o organizzare più istanze dell'applicazione per servire la coda.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Coda piena”](#) a pagina 191.

2055 (0807) (RC2055): MQRC_Q_NOT_EMPTY

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQCLOSE per una coda dinamica permanente, ma la chiamata non è riuscita perché la coda non è vuota o è ancora in uso. Si applica una delle seguenti condizioni:

- L'opzione MQCO_DELETE è stata specificata, ma ci sono messaggi nella coda.

- L'opzione MQCO_DELETE o MQCO_DELETE_PURGE è stata specificata, ma sono presenti chiamate get o put non sottoposte a commit in attesa rispetto alla coda.

Per ulteriori informazioni, consultare le note di utilizzo relative alle code dinamiche per la chiamata MQCLOSE.

Questo codice di errore viene restituito anche da un comando per cancellare o eliminare o spostare una coda, se la coda contiene messaggi di cui non è stato eseguito il commit (o messaggi di cui è stato eseguito il commit nel caso di una coda di eliminazione senza l'opzione di eliminazione).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare il motivo per cui potrebbero essere presenti messaggi sulla coda. Tenere presente che l'attributo della coda *CurrentQDepth* potrebbe essere zero anche se sono presenti uno o più messaggi nella coda; ciò può verificarsi se i messaggi sono stati richiamati come parte di un'unità di lavoro di cui non è ancora stato eseguito il commit. Se i messaggi possono essere eliminati, provare a utilizzare la chiamata MQCLOSE con l'opzione MQCO_DELETE_PURGE. Ritentare la chiamata in un secondo momento.

2056 (0808) (RC2056): MQRC_Q_SPACE_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma non c'è spazio disponibile per la coda sul disco o su un altro dispositivo di archiviazione.

Questo codice di errore può verificarsi anche nel campo *Feedback* nella descrizione del messaggio di un messaggio di report; in questo caso, indica che l'errore è stato rilevato da un MCA (message channel agent) quando ha tentato di inserire il messaggio su una coda remota.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare se un'applicazione sta inserendo i messaggi in un loop infinito. In caso contrario, rendere disponibile più spazio su disco per la coda.

2057 (0809) (RC2057): MQRC_Q_TYPE_ERROR

Spiegazione

Si è verificata una delle seguenti situazioni:

- In una chiamata MQOPEN, il campo *ObjectQMGrName* nel descrittore oggetto MQOD o nel record oggetto MQOR specifica il nome di una definizione locale di una coda remota (per specificare un alias del gestore code) e in tale definizione locale l'attributo *RemoteQMGrName* è il nome del gestore code locale. Tuttavia, il campo *ObjectName* in MQOD o MQOR specifica il nome di una coda modello sul gestore code locale; ciò non è consentito. Per ulteriori informazioni, consultare [MQOPEN](#).
- Su una chiamata MQPUT1, il descrittore dell'oggetto MQOD o il record dell'oggetto MQOR specifica il nome di una coda modello.

- In una precedente chiamata MQPUT o MQPUT1 , il campo *ReplyToQ* nel descrittore del messaggio ha specificato il nome di una coda modello, ma una coda modello non può essere specificata come destinazione per i messaggi di risposta o di report. È possibile specificare come destinazione solo il nome di una coda predefinita o il nome della coda *dinamica* creata dalla coda modello. In questa situazione, il codice motivo MQRC_Q_TYPE_ERROR viene restituito nel campo *Reason* della struttura MQDLH quando il messaggio di risposta o il messaggio di report viene posizionato nella coda di messaggi non instradabili.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare una coda valida.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Errore tipo coda”](#) a pagina 198.

2058 (080A) (RC2058): MQRC_Q_MGR_NAME_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN o MQCONNX, il valore specificato per il parametro *QMgrName* non è valido o non è noto. Questo motivo si verifica anche se il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

-  Su z/OS per applicazioni CICS , questo motivo può verificarsi su *qualsiasi* chiamata se la connessione originale ha specificato un nome non corretto o non riconosciuto.

 Per CICS, questo motivo può essere causato da un valore di risincronizzazione errato. Ad esempio, Groupresync è specificato e il gestore code non è in un gruppo di condivisione code.

Questo codice motivo può verificarsi anche se un'applicazione client MQI MQ tenta di connettersi a un gestore code all'interno di un gruppo di gestori code MQ-client (consultare il parametro *QMgrName* di MQCONN) e:

- I gruppi di gestori code non sono supportati.
- Non esiste alcun gruppo di gestori code con il nome specificato.

 Per l'adattatore IMS su z/OS, ciò può essere causato dalla libreria che contiene il modulo CSQQDEFV dopo il dataset SCSQAUTH in steplib. Spostare la libreria al di sopra del dataset SCSQAUTH.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Utilizzare un nome tutto vuoto, se possibile, oppure verificare che il nome utilizzato sia valido.

Se si utilizza CICS Resyncmember (Groupresync), utilizzare il nome del gruppo di condivisione code (QSG) in MQNAME anziché il nome del gestore code.

2059 (080B) (RC2059): MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Questo errore si verifica:

1. Su una chiamata MQCONN o MQCONNX, il gestore code identificato dal parametro *QMGrName* non è disponibile per la connessione.
 - SUZ/OS:
 - Per le applicazioni batch, questo motivo può essere restituito alle applicazioni in esecuzione nelle LPAR su cui non è installato un gestore code.
 - Per le applicazioni CICS, questo motivo può verificarsi su qualsiasi chiamata se la connessione originale ha specificato un gestore code con un nome riconosciuto, ma che non è disponibile.
 - Su IBM i, questo motivo può essere restituito anche dalle richiami MQOPEN e MQPUT1, quando MQHC_DEF_HCONN viene specificato per il parametro *Hconn* da un'applicazione in esecuzione in modalità di compatibilità.
2. Su una chiamata MQCONN o MQCONNX da un'applicazione IBM MQ MQI client :
 - Tentativo di connessione a un gestore code all'interno di un gruppo di gestori code MQ-client quando nessuno dei gestori code nel gruppo è disponibile per la connessione (vedere il parametro *QMGrName* della chiamata MQCONN).
 - Se il canale client non riesce a connettersi, forse a causa di un errore con la connessione client o le corrispondenti definizioni di canale di connessione server.
3. Se un comando utilizza il parametro *CommandScope* specificando un gestore code che non è attivo nel gruppo di condivisione code.
4. In un ambiente di installazione multipla, in cui un'applicazione tenta di connettersi a un gestore code associato a un'installazione di IBM WebSphere MQ 7.1o successiva, ma ha caricato librerie da IBM WebSphere MQ 7.0.1. IBM WebSphere MQ 7.0.1 non può caricare le librerie da altre versioni di IBM MQ.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il gestore code sia stato avviato. Se la connessione proviene da un'applicazione client, controllare le definizioni di canale, lo stato del canale e i log degli errori.

In un ambiente di installazione multiplo, verificare che le librerie IBM WebSphere MQ 7.1o successive siano caricate dal sistema operativo. Per ulteriori informazioni, consultare [Connessione delle applicazioni in un ambiente di installazione multiplo](#).

2061 (080D) (RC2061): MQRC_REPORT_OPTIONS_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma il campo *Report* nel descrittore di messaggi MQMD contiene una o più opzioni non riconosciute dal gestore code locale. Le opzioni che causano la restituzione di questo codice di errore dipendono dalla destinazione del messaggio; consultare la descrizione di REPORT in [Opzioni di report e indicatori di messaggio](#) per ulteriori dettagli.

Questo codice di errore può verificarsi anche nel campo *Feedback* nell'MQMD di un messaggio di report o nel campo *Reason* nella struttura MQDLH di un messaggio nella coda di messaggi non instradabili; in entrambi i casi, indica che il gestore code di destinazione non supporta una o più opzioni di report specificate dal mittente del messaggio.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Eseguire quanto segue:

- Verificare che il campo *Report* nel descrittore del messaggio sia inizializzato con un valore quando il descrittore del messaggio è dichiarato o che sia assegnato un valore prima della chiamata MQPUT o MQPUT1. Specificare MQRO_NONE se non è richiesta alcuna opzione di report.
- Verificare che le opzioni di report specificate siano valide; consultare il campo *Report* descritto nella descrizione di MQMD in Opzioni di report e indicatori di messaggio per opzioni di report valide.
- Se vengono impostate più opzioni di report aggiungendo le singole opzioni di report, assicurarsi che la stessa opzione di report non venga aggiunta due volte.
- Verificare che le opzioni del report in conflitto non siano specificate. Ad esempio, non aggiungere sia MQRO_EXCEPTION che MQRO_EXCEPTION_WITH_DATA al campo *Report*; solo uno di questi può essere specificato.

2062 (080E) (RC2062): MQRC_SECOND_MARK_NOT_ALLOWED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET specificando l'opzione MQGMO_MARK_SKIP_BACKOUT nel campo *Options* di MQGMO, ma un messaggio è già stato contrassegnato all'interno dell'unità di lavoro corrente. Solo un messaggio contrassegnato è consentito all'interno di ciascuna unità di lavoro.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione in modo che non sia contrassegnato più di un messaggio all'interno di ciascuna unità di lavoro.

2063 (080F) (RC2063): MQRC_SECURITY_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN, MQCONNX, MQOPEN, MQSUB, MQPUT1 o MQCLOSE, ma l'operazione ha avuto esito negativo perché si è verificato un errore di sicurezza.

- Su z/OS, esistono due possibili motivi:
 - È stata emessa una chiamata MQCONN o MQCONNX per connettersi al gestore code utilizzando il trasporto BINDINGS, trasmettendo un nome utente o una password o entrambi più lunghi di 8 caratteri.
 - L'errore di sicurezza è stato restituito da External Security Manager.
- Se si sta utilizzando AMS, questo potrebbe essere un problema di configurazione.
- Se si sta utilizzando l'autenticazione della connessione con un server LDAP, ciò potrebbe essere dovuto a un errore di connettività al server LDAP o a un errore dal server LDAP.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Prendere nota dell'errore del gestore della sicurezza e contattare il programmatore di sistema o l'amministratore della sicurezza.

- Se si sta utilizzando AMS, è necessario controllare i log degli errori del gestore code.
- Su z/OS, assicurarsi che sia il nome utente che la password specificati, durante la connessione al gestore code, abbiano una lunghezza massima di 8 caratteri.
- Su IBM i, il log FFST conterrà le informazioni sull'errore.
- Se si sta utilizzando LDAP, utilizzare `DISPLAY QMSTATUS` per controllare lo stato della connessione al server LDAP e controllare i log degli errori del gestore code per eventuali messaggi di errore.

2065 (0811) (RC2065): MQRC_SELECTOR_COUNT_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQINQ o MQSET, il parametro *SelectorCount* specifica un valore non valido. Questo motivo si verifica anche se il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore compreso tra 0 e 256.

2066 (0812) (RC2066): MQRC_SELECTOR_LIMIT_EXCEEDED

Spiegazione

Su una chiamata MQINQ o MQSET, il parametro *SelectorCount* specifica un valore maggiore del massimo supportato (256).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Ridurre il numero di selettori specificato nella chiamata; l'intervallo valido è compreso tra 0 e 256.

2067 (0813) (RC2067): MQRC_SELECTOR_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQINQ o MQSET, ma l'array *Selectors* contiene un selettore non valido per uno dei seguenti motivi:

- Il selettore non è supportato o non è compreso nell'intervallo.
- Il selettore non è applicabile al tipo di oggetto con attributi che vengono interrogati o impostati.

- Il selettore è per un attributo che non è possibile impostare.

Questo motivo si verifica anche se il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Una chiamata MQINQ è stata emessa per un handle gestito in IBM MQ Multicast, interrogando un valore diverso da *Current Depth*.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il valore specificato per il selettore sia valido per il tipo oggetto rappresentato da *Hobj*. Per la chiamata MQSET, verificare anche che il selettore rappresenti un attributo intero che è possibile impostare.

MQINQ per gli handle gestiti in IBM MQ Multicast può interrogare solo su *Current Depth*.

2068 (0814) (RC2068): MQRC_SELECTOR_NOT_FOR_TYPE

Spiegazione

Nella chiamata MQINQ, uno o più selettori nell'array *Selectors* non sono applicabili al tipo di coda con attributi su cui si sta eseguendo l'interrogazione.

Questo motivo si verifica anche quando la coda è una coda cluster che si risolve in un'istanza remota della coda. In questo caso, è possibile interrogare solo una serie di attributi validi per code locali. Per ulteriori informazioni su MQINQ, consultare le note sull'utilizzo nella descrizione di MQINQ in [MQINQ - Interroga attributi oggetto](#).

La chiamata viene completata con MQCC_WARNING, con i valori di attributo per i selettori non applicabili impostati come segue:

- Per gli attributi integer, gli elementi corrispondenti di *IntAttrs* sono impostati su MQIAV_NOT_APPLICABLE.
- Per gli attributi carattere, le parti appropriate della stringa *CharAttrs* sono impostate su una stringa di caratteri composta interamente da asterischi (*).

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Verificare che il selettore specificato sia quello previsto.

Se la coda è una coda cluster, la specifica di una delle opzioni MQOO_BROWSE, MQOO_INPUT_* o MQOO_SET in aggiunta a MQOO_INQUIRE forza la risoluzione della coda nell'istanza locale della coda. Tuttavia, se non vi è alcuna istanza locale della coda, la chiamata MQOPEN non riesce.

2069 (0815) (RC2069): MQRC_SIGNAL_OUTSTANDING

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_SET_SIGNAL o MQGMO_WAIT, ma esiste già un segnale in sospeso per l'handle della coda *Hobj*.

Questo codice di errore si verifica solo nei seguenti ambienti: z/OS, Windows 95, Windows 98.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare la logica dell'applicazione. Se è necessario impostare un segnale o attendere quando c'è un segnale in sospeso per la stessa coda, è necessario utilizzare una gestione oggetto differente.

2070 (0816) (RC2070): MQRC_SIGNAL_REQUEST_ACCEPTED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET specificando MQGMO_SET_SIGNAL nel parametro *GetMsgOpts*, ma non era disponibile alcun messaggio adatto; la chiamata viene restituita immediatamente. L'applicazione può ora attendere la consegna del segnale.

- Su z/OS, l'applicazione deve attendere il blocco di controllo eventi indicato dal campo *Signal1*.
- Su Windows 95, Windows 98, l'applicazione deve attendere la consegna del messaggio di segnale Windows.

Questo codice di errore si verifica solo nei seguenti ambienti: z/OS, Windows 95, Windows 98.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Attendere il segnale; quando viene consegnato, controllare il segnale per assicurarsi che un messaggio sia ora disponibile. In questo caso, emettere nuovamente la chiamata MQGET.

- Su z/OS, attendere la BCE indicata dal campo *Signal1* e, quando viene pubblicato, controllarlo per assicurarsi che un messaggio sia ora disponibile.
- Su Windows 95, Windows 98, l'applicazione (thread) deve proseguire l'esecuzione del loop del messaggio.

2071 (0817) (RC2071): MQRC_STORAGE_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

La chiamata non è riuscita perché la memoria principale disponibile non è sufficiente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che le applicazioni attive si comportino correttamente, ad esempio, che non stiano inaspettatamente funzionando in loop. Se non vengono rilevati problemi, rendere disponibile più memoria principale.

- Su z/OS, se non vengono rilevati problemi di applicazione, chiedere al programmatore di sistema di aumentare la dimensione della regione in cui viene eseguito il gestore code.

2072 (0818) (RC2072): MQRC_SYNCPOINT_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

È stata utilizzata l'opzione MQGMO_SYNCPOINT con una chiamata MQGET o l'opzione MQPMO_SYNCPOINT con una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma il gestore code locale non è stato in grado di rispettare la richiesta. Se il gestore code non supporta le unità di lavoro, l'attributo del gestore code *SyncPoint* ha il valore MQSP_NOT_AVAILABLE.

Questo codice motivo può verificarsi anche sulle chiamate MQGET, MQPUT e MQPUT1 quando viene utilizzato un coordinatore dell'unità di lavoro esterno. Se tale coordinatore richiede una chiamata esplicita per avviare l'unità di lavoro, ma l'applicazione non ha inoltrato tale chiamata prima della chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1, viene restituito il codice motivo MQRC_SYNCPOINT_NOT_AVAILABLE.

-  Su IBM i, questo codice motivo indica che IBM i Commit Control non è avviato o non è disponibile per l'utilizzo da parte del gestore code.
- Su HP Integrity NonStop Server, questo codice di origine errore indica che il client ha rilevato che l'applicazione ha una transazione attiva coordinata da TMF (Transaction Management Facility), ma che un gestore code z/OS non può essere coordinato da TMF.

Questo codice di errore può essere restituito anche se l'opzione MQGMO_SYNCPOINT o MQPMO_SYNCPOINT è stata utilizzata per la messaggistica IBM MQ Multicast. Le transazioni non sono supportate per multicast.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere la specifica di MQGMO_SYNCPOINT o MQPMO_SYNCPOINT, come appropriato.

-  Su IBM i, accertarsi che il controllo del commit sia avviato. Se questo codice di errore si verifica dopo l'avvio del controllo di commit, contattare il programmatore di sistema.
- Su HP Integrity NonStop Server, assicurarsi che al gestore code z/OS sia applicato l'APAR pertinente. Consultare il centro di supporto IBM per i dettagli APAR.

2075 (081B) (RC2075): MQRC_TRIGGER_CONTROL_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQSET, il valore specificato per il selettore di attributi MQIA_TRIGGER_CONTROL non è valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

2076 (081C) (RC2076): MQRC_TRIGGER_DEPTH_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQSET, il valore specificato per il selettore dell'attributo MQIA_TRIGGER_DEPTH non è valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore maggiore di zero.

2077 (081D) (RC2077): MQRC_TRIGGER_MSG_PRIORITY_ERR

Spiegazione

Su una chiamata MQSET, il valore specificato per il programma di selezione dell'attributo MQIA_TRIGGER_MSG_PRIORITY non è valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore compreso tra zero e il valore dell'attributo gestore code *MaxPriority*.

2078 (081E) (RC2078): MQRC_TRIGGER_TYPE_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQSET, il valore specificato per il selettore di attributi MQIA_TRIGGER_TYPE non è valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

2079 (081F) (RC2079): MQRC_TRUNCATED_MSG_ACCEPTED

Spiegazione

Su una chiamata MQGET, la lunghezza del messaggio era troppo grande per rientrare nel buffer fornito. L'opzione MQGMO_ACCEPT_TRUNCATED_MSG è stata specificata, quindi la chiamata viene completata. Il messaggio viene rimosso dalla coda (in base alle considerazioni sull'unità di lavoro) oppure, se si trattava di un'operazione di ricerca, il cursore di ricerca è avanzato a questo messaggio.

Il parametro *DataLength* è impostato sulla lunghezza del messaggio prima del troncamento, il parametro *Buffer* contiene la quantità di messaggio adatta e la struttura MQMD viene riempita.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuno, perché l'applicazione prevedeva questa situazione.

2080 (0820) (RC2080): MQRC_TRUNCATED_MSG_FAILED

Spiegazione

Su una chiamata MQGET, la lunghezza del messaggio era troppo grande per rientrare nel buffer fornito. L'opzione MQGMO_ACCEPT_TRUNCATED_MSG *non* è stata specificata, quindi il messaggio non è stato rimosso dalla coda. Se questa era un'operazione di ricerca, il cursore di ricerca rimane dove era prima di questa chiamata, ma se è stato specificato MQGMO_BROWSE_FIRST, il cursore di ricerca viene posizionato logicamente prima del messaggio con priorità più alta sulla coda.

Il campo *DataLength* viene impostato sulla lunghezza del messaggio prima del troncamento, il parametro *Buffer* contiene la quantità di messaggio adatta e la struttura MQMD viene riempita.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Fornire un buffer di dimensioni almeno pari a *DataLength* oppure specificare MQGMO_ACCEPT_TRUNCATED_MSG se non sono richiesti tutti i dati del messaggio.

2082 (0822) (RC2082): MQRC_UNKNOWN_ALIAS_BASE_Q

Spiegazione

Una chiamata MQOPEN o MQPUT1 è stata emessa specificando una coda alias come destinazione, ma il *BaseQName* negli attributi della coda alias non è riconosciuto come nome coda.

Questo codice di errore può verificarsi anche quando *BaseQName* è il nome di una coda cluster che non è possibile risolvere correttamente.

MQRC_UNKNOWN_ALIAS_BASE_Q potrebbe indicare che l'applicazione sta specificando il **ObjectQmgrName** del gestore code a cui si sta connettendo e il gestore code che ospita la coda alias. Ciò significa che il gestore code cerca la coda di destinazione alias sul gestore code specificato e non riesce perché la coda di destinazione alias non è sul gestore code locale. Lasciare il parametro **ObjectQmgrName** vuoto in modo che il cluster decida a quale gestore code instradare.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere le definizioni della coda.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento “Coda base alias sconosciuta” a pagina 212.

Se il codice motivo viene visualizzato da un'applicazione che utilizza IBM MQ classes for JMS, modificare la definizione dell'oggetto della coda JMS utilizzata dall'applicazione in modo che la proprietà **QMANAGER** sia impostata sulla stringa vuota (""). Questa impostazione garantisce che il cluster decida a quale gestore code instradare.

Se la coda si trova nel cluster, verificare di aver utilizzato le opzioni di apertura appropriate. Non è possibile richiamare i messaggi da una coda cluster remota, quindi verificare che le opzioni di apertura siano solo per l'output.

Informazioni correlate

[Restituire code=2082 MQRC_UNKNOWN_ALIAS_BASE_Q aprendo una coda nel cluster](#)

2085 (0825) (RC2085): MQRC_UNKNOWN_OBJECT_NAME

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQPUT1 o MQSUB, ma non è stato possibile trovare l'oggetto identificato dai campi *ObjectName* e *ObjectQMgrName* nel descrittore dell'oggetto MQOD. Si applica una delle seguenti condizioni:

- Il campo *ObjectQMgrName* è uno dei seguenti:
 - Spazio
 - Il nome del gestore code locale
 - Il nome di una definizione locale di una coda remota (un alias del gestore code) in cui l'attributo *RemoteQMgrName* è il nome del gestore code locale

ma non esiste alcun oggetto con *ObjectName* e *ObjectType* specificati sul gestore code locale.

- L'oggetto aperto è una coda cluster che si trova su un gestore code remoto, ma il gestore code locale non ha un instradamento definito al gestore code remoto.
- L'oggetto che viene aperto è una definizione di coda che ha QSGDISP (GROUP). Tali definizioni non possono essere utilizzate con le chiamate MQOPEN, MQPUT1 o MQSUB.
- MQOD nell'applicazione in errore specifica il nome del gestore code locale in *ObjectQMgrName*. Il gestore code locale non ospita la particolare coda cluster specificata in *ObjectName*.

La soluzione in questo ambiente è lasciare vuoto *ObjectQMgrName* di MQOD.

Ciò può verificarsi anche in risposta a un comando che specifica il nome di un oggetto o di un altro elemento che non esiste.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un nome oggetto valido. Verificare che il nome sia riempito con spazi vuoti alla fine, se necessario. Se ciò è corretto, controllare le definizioni dell'oggetto.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Nome oggetto sconosciuto”](#) a pagina 216.

Se la coda si trova nel cluster, verificare di aver utilizzato le opzioni di apertura appropriate. Non è possibile richiamare i messaggi da una coda cluster remota, quindi verificare che le opzioni di apertura siano solo per l'output.

Informazioni correlate

[Codice di ritorno = 2085 MQRC_UNKNOWN_OBJECT_NAME](#) quando si tenta di aprire una coda nel cluster

2086 (0826) (RC2086): MQRC_UNKNOWN_OBJECT_Q_MGR

Spiegazione

Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1, il campo *ObjectQMgrName* nel descrittore dell'oggetto MQOD non soddisfa le regole di denominazione per gli oggetti. Per ulteriori informazioni, consultare [ObjectQMgrName \(MQCHAR48\)](#).

Questo motivo si verifica anche se il campo *ObjectType* nel descrittore dell'oggetto ha il valore MQOT_Q_MGR e il campo *ObjectQMgrName* non è vuoto, ma il nome specificato non è il nome del gestore code locale.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un nome gestore code valido. Per fare riferimento al gestore code locale, è possibile utilizzare un nome composto interamente da spazi vuoti o che inizia con un carattere null. Verificare che il nome sia riempito con spazi vuoti alla fine o che sia terminato con un carattere null, se necessario.

2087 (0827) (RC2087): MQRC_UNKNOWN_REMOTE_Q_MGR

Spiegazione

su una chiamata MQOPEN o MQPUT1 , si è verificato un errore con la risoluzione del nome della coda, per uno dei seguenti motivi:

- *ObjectQMGrName* è vuoto o il nome del gestore code locale, *ObjectName* è il nome di una definizione locale di una coda remota (o un alias per una coda) e si verifica una delle seguenti condizioni:
 - *RemoteQMGrName* è vuoto o il nome del gestore code locale. Notare che questo errore si verifica anche se *XmitQName* non è vuoto.
 - *XmitQName* è vuoto, ma non esiste alcuna coda di trasmissione definita con il nome di *RemoteQMGrName* e l'attributo gestore code *DefXmitQName* è vuoto.
 - *RemoteQMGrName* e *RemoteQName* specificano una coda cluster che non può essere risolta correttamente e l'attributo gestore code *DefXmitQName* è vuoto.
 - Solo su z/OS , *RemoteQMGrName* è il nome di un gestore code nel gruppo di condivisione code ma l'accodamento all'interno del gruppo è disabilitato.
- *ObjectQMGrName* è il nome di una definizione locale di una coda remota (contenente una definizione di alias del gestore code) e si verifica una delle seguenti condizioni:
 - *RemoteQName* non è vuoto.
 - *XmitQName* è vuoto, ma non esiste alcuna coda di trasmissione definita con il nome di *RemoteQMGrName* e l'attributo gestore code *DefXmitQName* è vuoto.
- *ObjectQMGrName* non è:
 - Spazio
 - Il nome del gestore code locale
 - Il nome di una coda di trasmissione
 - Il nome di una definizione alias del gestore code (ovvero, una definizione locale di una coda remota con un *RemoteQName* vuoto)ma l'attributo gestore code *DefXmitQName* è vuoto e il gestore code non fa parte di un gruppo di condivisione code con l'accodamento all'interno del gruppo abilitato.
- *ObjectQMGrName* è il nome di una coda modello.
- Il nome della coda viene risolto tramite una directory cella. Tuttavia, non esiste alcuna coda definita con lo stesso nome del gestore code remoto ottenuto dalla directory della cella e l'attributo gestore code *DefXmitQName* è vuoto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare i valori specificati per *ObjectQMgrName* e *ObjectName*. Se questi valori sono corretti, controllare le definizioni della coda.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Gestore code remoto sconosciuto”](#) a pagina 218.

2090 (082A) (RC2090): MQRC_WAIT_INTERVAL_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQGET, il valore specificato per il campo *WaitInterval* nel parametro *GetMsgOpts* non è valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore maggiore o uguale a zero oppure il valore speciale MQWI_UNLIMITED se è richiesta un'attesa indefinita.

2091 (082B) (RC2091): MQRC_XMIT_Q_TYPE_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1, un messaggio deve essere inviato a un gestore code remoto. Il campo *ObjectName* o *ObjectQMgrName* nel descrittore oggetto specifica il nome di una definizione locale di una coda remota, ma uno dei seguenti si applica all'attributo *XmitQName* della definizione:

- *XmitQName* non è vuoto, ma specifica una coda che non è una coda locale
- *XmitQName* è vuoto, ma *RemoteQMgrName* specifica una coda che non è una coda locale

Questo motivo si verifica anche se il nome della coda viene risolto mediante una directory della cella e il nome del gestore code remoto ottenuto dalla directory della cella è il nome di una coda, ma questa non è una coda locale.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare i valori specificati per *ObjectName* e *ObjectQMgrName*. Se questi valori sono corretti, controllare le definizioni della coda.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Errore tipo coda trasmissione”](#) a pagina 208.

2092 (082C) (RC2092): MQRC_XMIT_Q_USAGE_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1, un messaggio deve essere inviato a un gestore code remoto, ma si è verificata una delle seguenti condizioni:

- *ObjectQMgrName* specifica il nome di una coda locale, ma non dispone di un attributo *Usage* MQUS_TRANSMISSION.
- Il campo *ObjectName* o *ObjectQMgrName* nel descrittore oggetto specifica il nome di una definizione locale di una coda remota, ma uno dei seguenti si applica all'attributo *XmitQName* della definizione:
 - *XmitQName* non è vuoto, ma specifica una coda che non dispone di un attributo *Usage* di MQUS_TRANSMISSION
 - *XmitQName* è vuoto, ma *RemoteQMgrName* specifica una coda che non ha un attributo *Usage* di MQUS_TRANSMISSION
 - *XmitQName* specifica la coda SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE l'attributo gestore code IGQ indica che IGQ è DISABLED.
- Il nome della coda viene risolto tramite una directory di celle e il nome del gestore code remoto ottenuto dalla directory di celle è il nome di una coda locale, ma non dispone di un attributo *Usage* di MQUS_TRANSMISSION.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare i valori specificati per *ObjectName* e *ObjectQMgrName*. Se questi valori sono corretti, controllare le definizioni della coda.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Errore utilizzo coda trasmissione”](#) a pagina 210.

2093 (082D) (RC2093): MQRC_NOT_OPEN_FOR_PASS_ALL

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT con l'opzione MQPMO_PASS_ALL_CONTEXT specificata nel parametro *PutMsgOpts*, ma la coda non è stata aperta con l'opzione MQOO_PASS_ALL_CONTEXT.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQOO_PASS_ALL_CONTEXT (o un'altra opzione che lo implica) quando la coda viene aperta.

2094 (082E) (RC2094): MQRC_NOT_OPEN_FOR_PASS_IDENT

Spiegazione

Una chiamata MQPUT è stata emessa con l'opzione MQPMO_PASS_IDENTITY_CONTEXT specificata nel parametro *PutMsgOpts*, ma la coda non è stata aperta con l'opzione MQOO_PASS_IDENTITY_CONTEXT.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQOO_PASS_IDENTITY_CONTEXT (o un'altra opzione che lo implica) quando la coda viene aperta.

2095 (082F) (RC2095): MQRC_NOT_OPEN_FOR_SET_ALL

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQPUT con l'opzione MQPMO_SET_ALL_CONTEXT specificata nel parametro *PutMsgOpts* , ma la coda non è stata aperta con l'opzione MQOO_SET_ALL_CONTEXT.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQOO_SET_ALL_CONTEXT quando la coda viene aperta.

2096 (0830) (RC2096): MQRC_NOT_OPEN_FOR_SET_IDENT

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT con l'opzione MQPMO_SET_IDENTITY_CONTEXT specificata nel parametro *PutMsgOpts* , ma la coda non è stata aperta con l'opzione MQOO_SET_IDENTITY_CONTEXT.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQOO_SET_IDENTITY_CONTEXT (o un'altra opzione che lo implica) quando la coda viene aperta.

2097 (0831) (RC2097): MQRC_CONTEXT_HANDLE_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQPUT o MQPUT1 , è stato specificato MQPMO_PASS_IDENTITY_CONTEXT o MQPMO_PASS_ALL_CONTEXT, ma l'handle specificato nel campo *Context* del parametro *PutMsgOpts* non è un handle di coda valido oppure è un handle di coda valido ma la coda non è stata aperta con MQOO_SAVE_ALL_CONTEXT.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQOO_SAVE_ALL_CONTEXT quando viene aperta la coda a cui si fa riferimento.

2098 (0832) (RC2098): MQRC_CONTEXT_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

In una chiamata MQPUT o MQPUT1 è stato specificato MQPMO_PASS_IDENTITY_CONTEXT o MQPMO_PASS_ALL_CONTEXT, ma l'handle della coda specificato nel campo *Context* del parametro *PutMsgOpts* non ha alcun contesto associato. Ciò si verifica se nessun messaggio è stato ancora richiamato con esito positivo con l'handle della coda a cui si fa riferimento o se l'ultima chiamata MQGET riuscita è stata una ricerca.

Questa condizione non si verifica se al messaggio richiamato per ultimo non è associato alcun contesto.

- Su z/OS, se un messaggio viene ricevuto da un agent del canale dei messaggi che sta inserendo messaggi con l'autorizzazione dell'identificativo utente nel messaggio, questo codice viene restituito nel campo *Feedback* di un report di eccezioni se il messaggio non ha alcun contesto associato ad esso.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che sia stata emessa una chiamata di richiamo non di ricerca con esito positivo con l'handle della coda a cui si fa riferimento.

2099 (0833) (RC2099): MQRC_SIGNAL1_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET, specificando MQGMO_SET_SIGNAL nel parametro *GetMsgOpts*, ma il campo *Signal1* non è valido.

- Su z/OS, l'indirizzo contenuto nel campo *Signal1* non è valido o punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Su Windows 95, Windows 98, l'handle della finestra nel campo *Signal1* non è valido.

Questo codice di errore si verifica solo nei seguenti ambienti: z/OS, Windows 95, Windows 98.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere l'impostazione del campo *Signal1*.

2100 (0834) (RC2100): MQRC_OBJECT_ALREADY_EXISTS

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN per creare una coda dinamica, ma esiste già una coda con lo stesso nome della coda dinamica.

- Su z/OS, una rara "condizione di gara" può anche dare origine a questo codice motivo; consultare la descrizione del codice motivo MQRC_NAME_IN_USE per ulteriori dettagli.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se si fornisce il nome completo di una coda dinamica, assicurarsi che rispetti le convenzioni di denominazione per le code dinamiche; in caso contrario, fornire un nome diverso oppure eliminare la coda esistente se non è più richiesta. In alternativa, consentire al gestore code di generare il nome.

Se il gestore code sta generando il nome (in parte o per intero), emettere nuovamente la chiamata MQOPEN.

2101 (0835) (RC2101): MQRC_OBJECT_DAMAGED

Spiegazione

L'oggetto a cui si accede dalla chiamata è danneggiato e non può essere utilizzato. Ad esempio, è possibile che la definizione dell'oggetto nella memoria principale non sia congruente o che differisca dalla definizione dell'oggetto sul disco o che la definizione sul disco non possa essere letta. L'oggetto può essere eliminato, anche se potrebbe non essere possibile eliminare lo spazio utente associato.

- Su z/OS, questo motivo si verifica quando l'intestazione dell'elenco Db2 o il numero di struttura associato a una coda condivisa è zero. Questa situazione si verifica come risultato dell'utilizzo del comando MQSC DELETE CFSTRUCT per eliminare la definizione della struttura Db2. Il comando reimposta l'intestazione dell'elenco e il numero di struttura su zero per ciascuna delle code condivise che fa riferimento alla struttura CF eliminata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Potrebbe essere necessario arrestare e riavviare il gestore code o ripristinare i dati del gestore code dalla memoria di backup.

- Su IBM i, HP Integrity NonStop Server, e Sistemi UNIX, consultare il record FFST per ulteriori dettagli sul problema.
- Su z/OS, eliminare la coda condivisa e ridefinirla utilizzando il comando MQSC DEFINE QLOCAL. Questo definisce automaticamente una struttura CF e alloca le intestazioni di elenco per essa.

2102 (0836) (RC2102): MQRC_RESOURCE_PROBLEM

Spiegazione

Non ci sono risorse di sistema sufficienti per completare correttamente la chiamata. Su z/OS ciò può indicare che si sono verificati errori Db2 durante l'utilizzo di code condivise o che è stato raggiunto il numero massimo di code condivise che è possibile definire in una singola struttura di elenco CF (Coupling Facility).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Eseguire l'applicazione quando la macchina è meno caricata.

- Su z/OS, controllare la console dell'operatore per i messaggi che potrebbero fornire ulteriori informazioni.

- Su IBM i, HP Integrity NonStop Server, e Sistemi UNIX, consultare il record FFST per ulteriori dettagli sul problema.

2103 (0837) (RC2103): MQRC_ANOTHER_Q_MGR_CONNECTED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN o MQCONNX, ma il thread o il processo è già connesso a un gestore code differente. Il thread o il processo possono connettersi a un solo gestore code alla volta.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.
- Su Windows, gli oggetti MTS non ricevono questo codice motivo, poiché sono consentite connessioni ad altri gestori code.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Utilizzare la chiamata MQDISC per disconnettersi dal gestore code già connesso, quindi emettere la chiamata MQCONN o MQCONNX per connettersi al nuovo gestore code.

La disconnessione dal gestore code esistente chiude tutte le code attualmente aperte; si consiglia di eseguire il commit o il backout delle unità di lavoro non sottoposte a commit prima dell'emissione della chiamata MQDISC.

2104 (0838) (RC2104): MQRC_UNKNOWN_REPORT_OPTION

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma il campo *Report* nel descrittore di messaggi MQMD contiene una o più opzioni non riconosciute dal gestore code locale. Le opzioni sono accettate.

Le opzioni che causano la restituzione di questo codice di errore dipendono dalla destinazione del messaggio; consultare la descrizione di REPORT in [Opzioni di report e indicatori di messaggio](#) per ulteriori informazioni.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Se questo codice di errore è previsto, non è richiesta alcuna azione correttiva. Se questo codice di errore non è previsto, effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare che il campo *Report* nel descrittore del messaggio sia inizializzato con un valore quando il descrittore del messaggio è dichiarato o che sia assegnato un valore prima della chiamata MQPUT o MQPUT1.
- Verificare che le opzioni del report specificate siano valide; consultare il campo *Report* descritto nella descrizione di MQMD in [MQMD - Descrittore messaggi](#) per le opzioni del report valide.
- Se vengono impostate più opzioni di report aggiungendo le singole opzioni di report, assicurarsi che la stessa opzione di report non venga aggiunta due volte.
- Verificare che le opzioni del report in conflitto non siano specificate. Ad esempio, non aggiungere sia MQRO_EXCEPTION che MQRO_EXCEPTION_WITH_DATA al campo *Report*; solo uno di questi può essere specificato.

2105 (0839) (RC2105): MQRC_STORAGE_CLASS_ERROR

Spiegazione

È stata immessa la chiamata MQPUT o MQPUT1 ma l'oggetto della classe di memoria definito per la coda non esiste.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Creare l'oggetto della classe di memoria richiesto dalla coda oppure modificare la definizione della coda per utilizzare una classe di memoria esistente. Il nome dell'oggetto classe di memoria utilizzato dalla coda viene fornito dall'attributo della coda *StorageClass*.

2106 (083A) (RC2106): MQRC_COD_NOT_VALID_FOR_XCF_Q

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma il campo *Report* nel descrittore del messaggio MQMD specifica una delle opzioni MQRO_COD_* e la coda di destinazione è una coda XCF. Le opzioni MQRO_COD_* non possono essere specificate per le code XCF.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere l'opzione MQRO_COD_* pertinente.

2107 (083B) (RC2107): MQRC_XWAIT_CANCELED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQXWAIT, ma la chiamata è stata annullata perché è stato immesso un comando STOP CHINIT (o il gestore code è stato arrestato, il che causa lo stesso effetto). Per ulteriori informazioni sulla chiamata MQXWAIT, consultare [MQXWAIT](#).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Riordinare e terminare.

2108 (083C) (RC2108): MQRC_XWAIT_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQXWAIT, ma la chiamata non era valida per uno dei seguenti motivi:

- Il descrittore di attesa MQXWD contiene dati non validi.
- Il livello stack di collegamento non è valido.
- La modalità di indirizzamento non è valida.
- Ci sono troppi eventi di attesa in sospeso.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rispettare le regole per utilizzare la chiamata MQXWAIT. Per ulteriori informazioni su MQWAIT, consultare [MQXWAIT](#).

2109 (083D) (RC2109): MQRC_SUPPRESSED_BY_EXIT

Spiegazione

Su qualsiasi chiamata diversa da MQCONN o MQDISC, l'uscita incrociata API ha soppresso la chiamata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Obbedire alle regole per le chiamate MQI che l'uscita impone. Per scoprire le regole, vedere lo scrittore dell'uscita.

2110 (083E) (RC2110): MQRC_FORMAT_ERROR

Spiegazione

Una chiamata MQGET è stata emessa con l'opzione MQGMO_CONVERT specificata nel parametro *GetMsgOpts*, ma il messaggio non può essere convertito correttamente a causa di un errore associato con il formato del messaggio. Gli errori possibili includono:

- Il nome formato nel messaggio è MQFMT_NONE.
- Non è possibile trovare un'uscita scritta dall'utente con il nome specificato dal campo *Format* nel messaggio.
- Il messaggio contiene dati non congruenti con la definizione del formato.

Il messaggio viene restituito non convertito all'applicazione che emette la chiamata MQGET, i valori dei campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* sono impostati su quelli del messaggio restituito e la chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Se il messaggio è composto da diverse parti, ognuna delle quali è descritta dai propri campi *CodedCharSetId* e *Encoding* (ad esempio, un messaggio con nome formato MQFMT_DEAD_LETTER_HEADER), alcune parti possono essere convertite e altre non convertite. Tuttavia, i valori restituiti nei diversi campi *CodedCharSetId* e *Encoding* descrivono sempre correttamente i dati del messaggio rilevanti.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Verificare il nome del formato specificato quando è stato inserito il messaggio. Se questo non è uno dei formati integrati, verificare che sia disponibile un'uscita adatta con lo stesso nome del formato per il caricamento del gestore code. Verificare che i dati nel messaggio corrispondano al formato previsto dall'uscita.

2111 (083F) (RC2111): MQRC_SOURCE_CCSID_ERROR

Spiegazione

Il CCSID (coded character - set identifier) da cui devono essere convertiti i dati carattere non è valido o non è supportato.

Ciò può verificarsi sulla chiamata MQGET quando l'opzione MQGMO_CONVERT è inclusa nel parametro *GetMsgOpts* ; il CCSID (coded character - set identifier) in errore è il campo *CodedCharSetId* nel messaggio richiamato. In tal caso, i dati del messaggio vengono restituiti non convertiti, i valori dei campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* vengono impostati su quelli del messaggio restituito e la chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Questo motivo può verificarsi anche nella chiamata MQGET quando il messaggio contiene una o più strutture di intestazione MQ (MQCIH, MQDLH, MQIIH, MQRMH) e il campo *CodedCharSetId* nel messaggio specifica una serie di caratteri che non ha caratteri SBCS per i caratteri validi nei nomi coda. Le strutture di intestazione MQ che contengono tali caratteri non sono valide e quindi il messaggio viene restituito non convertito. La serie di caratteri Unicode UCS-2 è un esempio di tale serie di caratteri.

Se il messaggio è composto da diverse parti, ognuna delle quali è descritta dai propri campi *CodedCharSetId* e *Encoding* (ad esempio, un messaggio con nome formato MQFMT_DEAD_LETTER_HEADER), alcune parti possono essere convertite e altre non convertite. Tuttavia, i valori restituiti nei diversi campi *CodedCharSetId* e *Encoding* descrivono sempre correttamente i dati del messaggio rilevanti.

Questo motivo può verificarsi anche sulla chiamata MQXCNVC; il CCSID (coded character set identifier) in errore è il parametro *SourceCCSID* . Il parametro *SourceCCSID* specifica un valore non valido o non supportato oppure il puntatore del parametro *SourceCCSID* non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Questo motivo può verificarsi anche su una chiamata MQSETMP/MQINQMP/MQDLTMP quando l'applicazione che emette le chiamate non utilizza LE (Language Environment) e definisce i valori CCSID di MQCCSI_APPL (-3) per i nomi di proprietà del messaggio e i valori di proprietà della stringa.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Controllare l'identificativo della serie di caratteri specificato quando è stato immesso il messaggio o specificato per il parametro *SourceCCSID* nella chiamata MQXCNVC. Se ciò è corretto, verificare che sia supportata la conversione del gestore code. Se la conversione del gestore code non è supportata per la serie di caratteri specificata, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

Se questo motivo si verifica come risultato di una chiamata a MQSETMP/MQINQMP/MQDLTMP emessa in un programma applicativo non LE che ha specificato CCSID come MQCCSI_APPL (-3) , le applicazioni devono essere modificate per specificare il valore CCSID utilizzato dall'applicazione per codificare i nomi proprietà o i valori stringa della proprietà.

Le applicazioni devono sovrascrivere il valore di MQCCSI_APPL (-3) con il CCSID corretto utilizzato come descritto in Ridefinizione di MQCCSI_APPL oppure devono impostare il valore CCSID esplicito utilizzato per codificare le stringhe di testo in MQCHARV o strutture simili.

2112 (0840) (RC2112): MQRC_SOURCE_INTEGER_ENC_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQGET, con l'opzione MQGMO_CONVERT inclusa nel parametro *GetMsgOpts*, il valore *Encoding* nel messaggio richiamato specifica una codifica di numeri interi non riconosciuta. I dati del messaggio vengono restituiti non convertiti, i valori dei campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* sono impostati su quelli del messaggio restituito e la chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Se il messaggio è composto da diverse parti, ognuna delle quali è descritta dai propri campi *CodedCharSetId* e *Encoding* (ad esempio, un messaggio con nome formato MQFMT_DEAD_LETTER_HEADER), alcune parti possono essere convertite e altre non convertite. Tuttavia, i valori restituiti nei diversi campi *CodedCharSetId* e *Encoding* descrivono sempre correttamente i dati del messaggio rilevanti.

Questo codice di errore può verificarsi anche nella chiamata MQXCNVC, quando il parametro *Options* contiene un valore MQDCC_SOURCE_* non supportato o quando MQDCC_SOURCE_ENC_UNDEFINED viene specificato per una codepage UCS-2.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Controllare la codifica dei numeri interi specificata quando è stato inserito il messaggio. Se ciò è corretto, verificare che sia supportata la conversione del gestore code. Se la conversione del gestore code non è supportata per la codifica del numero intero richiesto, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

2113 (0841) (RC2113): MQRC_SOURCE_DECIMAL_ENC_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_CONVERT inclusa nel parametro *GetMsgOpts*, il valore *Encoding* nel messaggio richiamato specifica una codifica decimale non riconosciuta. I dati del messaggio vengono restituiti non convertiti, i valori dei campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* sono impostati su quelli del messaggio restituito e la chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Se il messaggio è composto da diverse parti, ognuna delle quali è descritta dai propri campi *CodedCharSetId* e *Encoding* (ad esempio, un messaggio con nome formato MQFMT_DEAD_LETTER_HEADER), alcune parti possono essere convertite e altre non convertite. Tuttavia, i valori restituiti nei diversi campi *CodedCharSetId* e *Encoding* descrivono sempre correttamente i dati del messaggio rilevanti.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Controllare la codifica decimale specificata quando è stato inserito il messaggio. Se ciò è corretto, verificare che sia supportata la conversione del gestore code. Se la conversione del gestore code non è supportata per la codifica decimale richiesta, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

2114 (0842) (RC2114): MQRC_SOURCE_FLOAT_ENC_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQGET, con l'opzione MQGMO_CONVERT inclusa nel parametro *GetMsgOpts*, il valore *Encoding* nel messaggio richiamato specifica una codifica a virgola mobile non riconosciuta. I dati del messaggio vengono restituiti non convertiti, i valori dei campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* sono impostati su quelli del messaggio restituito e la chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Se il messaggio è composto da diverse parti, ognuna delle quali è descritta dai propri campi *CodedCharSetId* e *Encoding* (ad esempio, un messaggio con nome formato MQFMT_DEAD_LETTER_HEADER), alcune parti possono essere convertite e altre non convertite. Tuttavia, i valori restituiti nei diversi campi *CodedCharSetId* e *Encoding* descrivono sempre correttamente i dati del messaggio rilevanti.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Controllare la codifica a virgola mobile specificata quando è stato inserito il messaggio. Se ciò è corretto, verificare che sia supportata la conversione del gestore code. Se la conversione del gestore code non è supportata per la codifica a virgola mobile richiesta, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

2115 (0843) (RC2115): MQRC_TARGET_CCSID_ERROR

Spiegazione

Il CCSID (coded character - set identifier) in cui devono essere convertiti i dati carattere non è valido o non è supportato.

Ciò può verificarsi nella chiamata MQGET quando l'opzione MQGMO_CONVERT è inclusa nel parametro *GetMsgOpts*; il CCSID (coded character set identifier) in errore è il campo *CodedCharSetId* nel parametro *MsgDesc*. In tal caso, i dati del messaggio vengono restituiti non convertiti, i valori dei campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* vengono impostati su quelli del messaggio restituito e la chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Questo motivo può verificarsi anche sulla chiamata MQGET quando il messaggio contiene una o più strutture di intestazione MQ (MQCIH, MQDLH, MQIIH, MQRMH) e il campo *CodedCharSetId* nel parametro *MsgDesc* specifica una serie di caratteri che non dispone di caratteri SBCS per i caratteri validi nei nomi coda. La serie di caratteri Unicode UCS-2 è un esempio di tale serie di caratteri.

Questo motivo può verificarsi anche sulla chiamata MQXCNVC; il CCSID (coded character set identifier) in errore è il parametro *TargetCCSID*. Il parametro *TargetCCSID* specifica un valore non valido o non supportato oppure il puntatore del parametro *TargetCCSID* non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Controllare l'identificativo della serie di caratteri che è stato specificato per il campo *CodedCharSetId* nel parametro *MsgDesc* nella chiamata MQGET o che è stato specificato per il parametro *SourceCCSID* nella chiamata MQXCNVC. Se ciò è corretto, verificare che sia supportata la conversione del gestore code. Se la conversione del gestore code non è supportata per la serie di caratteri specificata, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

2116 (0844) (RC2116): MQRC_TARGET_INTEGER_ENC_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQget con l'opzione MQGMO_CONVERT inclusa nel parametro *GetMsgOpts*, il valore *Encoding* del parametro *MsgDesc* specifica una codifica di numeri interi non riconosciuta. I dati del messaggio vengono restituiti non convertiti, i valori dei campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* sono impostati su quelli del messaggio che viene richiamato e la chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Questo codice di errore può verificarsi anche sulla chiamata MQXCNVC, quando il parametro *Options* contiene un valore MQDCC_TARGET_* non supportato o quando MQDCC_TARGET_ENC_UNDEFINED viene specificato per una codepage UCS-2.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Controllare la codifica dei numeri interi specificata. Se ciò è corretto, verificare che sia supportata la conversione del gestore code. Se la conversione del gestore code non è supportata per la codifica del numero intero richiesto, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

2117 (0845) (RC2117): MQRC_TARGET_DECIMAL_ENC_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_CONVERT inclusa nel parametro *GetMsgOpts*, il valore di *Encoding* nel parametro *MsgDesc* specifica una codifica decimale non riconosciuta. I dati del messaggio vengono restituiti non convertiti, i valori dei campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* sono impostati su quelli del messaggio restituito e la chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Controllare la codifica decimale specificata. Se ciò è corretto, verificare che sia supportata la conversione del gestore code. Se la conversione del gestore code non è supportata per la codifica decimale richiesta, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

2118 (0846) (RC2118): MQRC_TARGET_FLOAT_ENC_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQGET con opzione MQGMO_CONVERT inclusa nel parametro *GetMsgOpts*, il valore *Encoding* del parametro *MsgDesc* specifica una codifica a virgola mobile non riconosciuta. I dati del messaggio vengono restituiti non convertiti, i valori dei campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* sono impostati su quelli del messaggio restituito e la chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Controllare la codifica a virgola mobile specificata. Se ciò è corretto, verificare che sia supportata la conversione del gestore code. Se la conversione del gestore code non è supportata per la codifica a virgola mobile richiesta, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

2119 (0847) (RC2119): MQRC_NOT_CONVERTED

Spiegazione

Una chiamata MQGET è stata emessa con l'opzione MQGMO_CONVERT specificata nel parametro *GetMsgOpts*, ma si è verificato un errore durante la conversione dei dati nel messaggio. I dati del messaggio vengono restituiti non convertiti, i valori dei campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* sono impostati su quelli del messaggio restituito e la chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Se il messaggio è composto da diverse parti, ognuna delle quali è descritta dai propri campi *CodedCharSetId* e *Encoding* (ad esempio, un messaggio con nome formato MQFMT_DEAD_LETTER_HEADER), alcune parti possono essere convertite e altre non convertite. Tuttavia, i valori restituiti nei diversi campi *CodedCharSetId* e *Encoding* descrivono sempre correttamente i dati del messaggio rilevanti.

Questo errore può anche indicare che un parametro per il servizio di conversione dati non è supportato.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Verificare che i dati del messaggio siano descritti correttamente dai parametri *Format*, *CodedCharSetId* e *Encoding* specificati durante l'inserimento del messaggio. Verificare inoltre che tali valori e *CodedCharSetId* e *Encoding* specificati nel parametro *MsgDesc* sulla chiamata MQGET, siano supportati per la conversione del gestore code. Se la conversione richiesta non è supportata, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

2120 (0848) (RC2120): MQRC_CONVERTED_MSG_TOO_BIG

Spiegazione

Su una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_CONVERT inclusa nel parametro *GetMsgOpts*, i dati del messaggio sono stati espansi durante la conversione dei dati e hanno superato la dimensione del buffer fornito dall'applicazione. Tuttavia, il messaggio era già stato rimosso dalla coda poiché prima della conversione i dati del messaggio potevano essere inseriti nel buffer dell'applicazione senza troncamento.

Il messaggio viene restituito non convertito, con il valore del parametro *CompCode* della chiamata MQGET impostato su MQCC_WARNING. Se il messaggio è composto da più parti, ognuna delle quali è descritta dalla propria serie di caratteri e dai propri campi di codifica (ad esempio, un messaggio con nome formato MQFMT_DEAD_LETTER_HEADER), alcune parti possono essere convertite e altre non convertite. Tuttavia, i valori restituiti nei vari campi di codifica e serie di caratteri descrivono sempre correttamente i dati del messaggio rilevanti.

Questo motivo si verifica anche sulla chiamata MQXCNCV, quando il parametro *TargetBuffer* è troppo piccolo per contenere la stringa convertita e la stringa è stata troncata per adattarsi al buffer. La lunghezza dei dati validi restituiti è fornita dal parametro *DataLength* ; nel caso di una stringa DBCS o di una stringa SBCS/DBCS mista, questa lunghezza può essere *inferiore* alla lunghezza di *TargetBuffer*.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Per la chiamata MQGET, verificare che l'uscita stia convertendo correttamente i dati del messaggio e impostando la lunghezza di output *DataLength* sul valore appropriato. In caso affermativo, l'applicazione che emette la chiamata MQGET deve fornire un buffer più grande per il parametro *Buffer* .

Per la chiamata MQXCNCV, se la stringa deve essere convertita senza troncamento, fornire un buffer di output più grande.

2121 (0849) (RC2121): MQRC_NO_EXTERNAL_PARTICIPANTI

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQBEGIN per avviare un'unità di lavoro coordinata dal gestore code, ma nessun gestore risorse partecipante è stato registrato con il gestore code. Di conseguenza, solo le modifiche alle risorse MQ possono essere coordinate dal gestore code nell'unità di lavoro.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Se l'applicazione non richiede risorse nonMQ per partecipare all'unità di lavoro, questo codice motivo può essere ignorato o la chiamata MQBEGIN può essere rimossa. In caso contrario, consultare il programmatore di sistema per determinare il motivo per cui i gestori risorse richiesti non sono stati registrati con il gestore code; il file di configurazione del gestore code potrebbe essere in errore.

2122 (084A) (RC2122): MQRC_PARTICIPANT_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQBEGIN per avviare un'unità di lavoro coordinata dal gestore code, ma uno o più gestori risorse partecipanti registrati con il gestore code non è disponibile. Di conseguenza, le modifiche a tali risorse non possono essere coordinate dal gestore code nell'unità di lavoro.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Se l'applicazione non richiede risorse nonMQ per partecipare all'unità di lavoro, questo codice di errore può essere ignorato. Altrimenti, consultare il programmatore di sistema per determinare perché i gestori risorse richiesti non sono disponibili. È possibile che il gestore risorse sia stato temporaneamente arrestato o che si sia verificato un errore nel file di configurazione del gestore code.

2123 (084B) (RC2123): MQRC_OUTCOME_MIXED

Spiegazione

Il gestore code agisce come coordinatore dell'unità di lavoro per un'unità di lavoro che coinvolge altri gestori risorse, ma si è verificata una delle seguenti situazioni:

- È stata emessa una chiamata MQCMIT o MQDISC per eseguire il commit dell'unità di lavoro, ma uno o più gestori risorse partecipanti hanno eseguito il backout dell'unità di lavoro invece di eseguirne il commit. Di conseguenza, il risultato dell'unità di lavoro è misto.
- È stata emessa una chiamata MQBACK per eseguire il backout di un'unità di lavoro, ma uno o più gestori risorse partecipanti avevano già eseguito il commit dell'unità di lavoro.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare i log degli errori del gestore code per i messaggi relativi al risultato misto; questi messaggi identificano i gestori risorse interessati. Utilizzare le procedure locali per i gestori risorse interessati per risincronizzare le risorse.

Questo codice di errore non impedisce all'applicazione di avviare ulteriori unità di lavoro.

2124 (084C) (RC2124): MQRC_OUTCOME_PENDING

Spiegazione

Il gestore code funge da coordinatore dell'unità di lavoro per un'unità di lavoro che coinvolge altri gestori risorse ed è stata emessa una chiamata MQCMIT o MQDISC per eseguire il commit dell'unità di lavoro, ma uno o più gestori risorse partecipanti non hanno confermato che il commit dell'unità di lavoro è stato eseguito correttamente.

Il completamento dell'operazione di commit avverrà a un certo punto nel futuro, ma rimane la possibilità che il risultato sarà misto.

 Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

 In z/OS, questa situazione può verificarsi se un gestore code perde la connettività a una struttura CFS (coupling facility structure) mentre viene eseguito il commit o il backout di un'unità di lavoro che influisce sui messaggi sulle code condivise.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

    Utilizzare i normali meccanismi di notifica degli errori per determinare se il risultato è stato misto. In tal caso, eseguire l'azione appropriata per risincronizzare le risorse.

    Questo codice di errore non impedisce all'applicazione di avviare ulteriori unità di lavoro.

 Se questo codice motivo è stato restituito come risultato di una perdita di connettività a una struttura CFS (coupling facility structure) su z/OS, l'operazione verrà completata quando il gestore code si riconnette alla struttura interessata o quando un altro gestore code nel gruppo di condivisione code è in grado di eseguire il recupero peer sulla struttura.

2125 (084D) (RC2125): MQRC_BRIDGE_STARTED

Spiegazione

Il bridge IMS è stato avviato.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Bridge avviato” a pagina 116](#).

2126 (084E) (RC2126): MQRC_BRIDGE_STOPPED

Spiegazione

Il bridge IMS è stato arrestato.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Bridge arrestato” a pagina 117](#).

2127 (084F) (RC2127): MQRC_ADAPTER_STORAGE_LACK

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN, l'adattatore non è stato in grado di acquisire memoria.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Informare il programmatore di sistema. Il programmatore di sistema deve determinare perché il sistema è a corto di memoria e intraprendere l'azione appropriata, ad esempio, aumentare la dimensione della regione nella fase o nella scheda di lavoro.

2128 (0850) (RC2128): MQRC_UOW_IN_PROGRESS

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQBEGIN per avviare un'unità di lavoro coordinata dal gestore code, ma esiste già un'unità di lavoro per l'handle di connessione specificato. Può essere un'unità di lavoro globale avviata da una precedente chiamata MQBEGIN o un'unità di lavoro locale per il gestore code o uno dei gestori risorse cooperanti. Non può esistere più di un'unità di lavoro contemporaneamente per un handle di connessione.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare la logica dell'applicazione per stabilire perché esiste già un'unità di lavoro. Spostare la chiamata MQBEGIN nell'ubicazione appropriata nell'applicazione.

2129 (0851) (RC2129): MQRC_ADAPTER_CONN_LOAD_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN, non è stato possibile caricare il modulo di gestione della connessione, quindi non è stato possibile collegare l'adattatore ad esso. Il nome del modulo di gestione della connessione è:

- CSQBICON per applicazioni batch
- CSQQCONN o CSQQCON2 per applicazioni IMS

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stata specificata la corretta concatenazione di librerie nel JCL di esecuzione del programma applicativo batch e nel JCL di avvio del gestore code.

2130 (0852) (RC2130): MQRC_ADAPTER_SERV_LOAD_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQI, l'adattatore batch non è stato in grado di caricare uno dei seguenti moduli di servizio API e quindi non è stato in grado di collegarsi ad esso:

- CSQBSRV
- CSQAPEPL
- CSQBCRMH
- CSQBAPPL

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stata specificata la corretta concatenazione di librerie nel JCL di esecuzione del programma applicativo batch e nel JCL di avvio del gestore code.

2131 (0853) (RC2131): MQRC_ADAPTER_DEFS_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN, il modulo di definizione del sottosistema (CSQBDEFV per batch e CSQQDEFV per IMS) non contiene l'identificativo del blocco di controllo richiesto.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare la concatenazione della libreria. Se è corretto, verificare che il modulo CSQBDEFV o CSQQDEFV contenga l'ID sottosistema richiesto.

2132 (0854) (RC2132): MQRC_ADAPTER_DEFS_LOAD_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN, il modulo di definizione del sottosistema (CSQBDEFV per batch e CSQQDEFV per IMS) non è stato possibile caricare.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stata specificata la concatenazione di librerie corretta nel JCL di esecuzione del programma applicativo e nel JCL di avvio del gestore code.

2133 (0855) (RC2133): MQRC_ADAPTER_CONV_LOAD_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQGET, l'adattatore (batch o IMS) non è stato possibile caricare i moduli dei servizi di conversione dati.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stata specificata la corretta concatenazione di librerie nel JCL di esecuzione del programma applicativo batch e nel JCL di avvio del gestore code.

2134 (0856) (RC2134): MQRC_BO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQBEGIN, la struttura di opzioni iniziali MQBO non è valida, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo *StrucId* non è MQBO_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQBO_VERSION_1.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il gestore code non può copiare la struttura modificata nella memoria dell'applicazione, anche se la chiamata ha esito positivo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il puntatore punta alla memoria di sola lettura.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di input nella struttura MQBO siano impostati correttamente.

2135 (0857) (RC2135): MQRC_DH_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQDH non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQDH_STRUC_ID.
- Il campo di *Version* non è MQDH_VERSION_1.
- Il campo *StrucLength* specifica un valore troppo piccolo per includere la struttura più gli array di record MQOR e MQPMR.
- Il campo *CodedCharSetId* è zero o un valore negativo non valido.

- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente. Verificare che l'applicazione imposti il campo *CodedCharSetId* su un valore valido (notare che: MQCCSI_DEFAULT, MQCCSI_EMBEDDED, MQCCSI_Q_MGR e MQCCSI_UNDEFINED *non* sono valide in questo campo).

2136 (0858) (RC2136): MQRC_MULTIPLE_MOTIVI

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQPUT o MQPUT1 per aprire un elenco di distribuzione o inserire un messaggio in un elenco di distribuzione, ma il risultato della chiamata non è stato lo stesso per tutte le destinazioni presenti nell'elenco. Si applica una delle seguenti condizioni:

- La chiamata ha avuto esito positivo per alcune delle destinazioni, ma non per altre. Il codice di completamento è MQCC_WARNING in questo caso.
- La chiamata non è riuscita per tutte le destinazioni, ma per motivi diversi. Il codice di completamento è MQCC_FAILED in questo caso.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Esaminare i record di risposta MQRR per identificare le destinazioni per cui la chiamata non è riuscita e il motivo dell'errore. Verificare che l'applicazione abbia fornito un numero di record di risposta sufficiente per consentire la determinazione degli errori. Per la chiamata MQPUT1, i record di risposta devono essere specificati utilizzando la struttura MQOD e non la struttura MQPMO.

2137 (0859) (RC2137): MQRC_OPEN_FAILED

Spiegazione

Non è stato possibile aprire correttamente una coda o un altro oggetto MQ, per uno dei seguenti motivi:

- È stata emessa una chiamata MQCONN o MQCONNX, ma il gestore code non è stato in grado di aprire un oggetto utilizzato internamente dal gestore code. Di conseguenza, l'elaborazione non può continuare. Il log degli errori conterrà il nome dell'oggetto che non è stato possibile aprire.
- È stata immessa una chiamata MQPUT per inserire un messaggio in un elenco di distribuzione, ma non è stato possibile inviare il messaggio alla destinazione a cui si applica questo codice motivo perché tale destinazione non è stata aperta correttamente dalla chiamata MQOPEN. Questo motivo si verifica solo nel campo *Reason* del record di risposta MQRR.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Fare quanto segue:

- Se l'errore si è verificato nella chiamata MQCONN o MQCONNX, verificare che gli oggetti necessari esistano eseguendo il seguente comando e ritentare l'applicazione:

```
STRMQM -c qmgr
```

dove qmgr deve essere sostituito dal nome del gestore code.

- Se l'errore si è verificato nella chiamata MQPUT, esaminare i record di risposta MQRR specificati nella chiamata MQOPEN per determinare il motivo per cui non è stato possibile aprire la coda. Verificare che l'applicazione abbia fornito un numero di record di risposta sufficiente per consentire la determinazione degli errori.

2138 (085A) (RC2138): MQRC_ADAPTER_DISC_LOAD_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQDISC, il modulo di gestione disconnessione (CSQBDSC per batch e CSQQDISC per IMS) non può essere caricato, quindi l'adattatore non può collegarsi ad esso.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stata specificata la concatenazione di librerie corretta nel JCL di esecuzione del programma applicativo e nel JCL di avvio del gestore code. Tutte le modifiche non sottoposte a commit in un'unità di lavoro devono essere annullate. Viene eseguito automaticamente il backout di un'unità di lavoro coordinata dal gestore code.

2139 (085B) (RC2139): MQRC_CNO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONNX, la struttura delle opzioni di connessione MQCNO non è valida per uno dei seguenti motivi:

- Il campo *StrucId* non è MQCNO_STRUC_ID.
- Il campo *Version* specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il gestore code non può copiare la struttura modificata nella memoria dell'applicazione, anche se la chiamata ha esito positivo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il puntatore del parametro punta alla memoria di sola lettura.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che i campi di input nella struttura MQCNO siano impostati correttamente.

2140 (085C) (RC2140): MQRC_CICS_WAIT_FAILED

Spiegazione

Su qualsiasi chiamata MQI, l'adattatore CICS ha emesso una richiesta EXEC CICS WAIT, ma la richiesta è stata rifiutata da CICS.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare i dati di traccia CICS per i codici di risposta effettivi. La causa più probabile è che l'attività è stata annullata dall'operatore o dal sistema.

2141 (085D) (RC2141): MQRC_DLH_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma i dati del messaggio contengono una struttura MQDLH non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQDLH_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQDLH_VERSION_1.
- Il campo *CodedCharSetId* è zero o un valore negativo non valido.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente. Verificare che l'applicazione imposti il campo *CodedCharSetId* su un valore valido (notare che: MQCCSI_DEFAULT, MQCCSI_EMBEDDED, MQCCSI_Q_MGR e MQCCSI_UNDEFINED *non* sono valide in questo campo).

2142 (085E) (RC2142): MQRC_HEADER_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma i dati del messaggio contengono una struttura di intestazioni MQ non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è valido.
- Il campo *Version* non è valido.
- Il campo *StrucLength* specifica un valore troppo piccolo.
- Il campo *CodedCharSetId* è zero o un valore negativo non valido.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente. Verificare che l'applicazione imposti il campo *CodedCharSetId* su un valore valido (notare che: MQCCSI_DEFAULT, MQCCSI_EMBEDDED, MQCCSI_Q_MGR e MQCCSI_UNDEFINED *non* sono valide in questo campo).

2143 (085F) (RC2143): MQRC_SOURCE_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQXCNVC, il parametro *SourceLength* specifica una lunghezza inferiore a zero o non congruente con il contenuto o la serie di caratteri della stringa (ad esempio, la serie di caratteri è una serie di caratteri a doppio byte, ma la lunghezza non è un multiplo di due). Questo motivo si verifica anche se il puntatore del parametro *SourceLength* non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Questo codice motivo può verificarsi anche sulla chiamata MQGET quando viene specificata l'opzione MQGMO_CONVERT. In questo caso, indica che il motivo MQRC_SOURCE_LENGTH_ERROR è stato restituito da una chiamata MQXCNVC emessa dall'uscita di conversione dati.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza maggiore o uguale a zero. Se il codice motivo si verifica sulla chiamata MQGET, verificare che la logica nell'uscita di conversione dati sia corretta.

2144 (0860) (RC2144): MQRC_TARGET_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQXCNVC, il parametro *TargetLength* non è valido per uno dei seguenti motivi:

- *TargetLength* è minore di zero.
- Il puntatore del parametro *TargetLength* non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

- È stata specificata l'opzione MQDCC_FILL_TARGET_BUFFER, ma il valore *TargetLength* è tale che il buffer di destinazione non può essere riempito completamente con caratteri validi. Ciò può verificarsi quando *TargetCCSID* è una serie di caratteri DBCS puri (ad esempio UCS-2), ma *TargetLength* specifica una lunghezza che è un numero dispari di byte.

Questo codice motivo può verificarsi anche sulla chiamata MQGET quando viene specificata l'opzione MQGMO_CONVERT. In questo caso, indica che il motivo MQRC_TARGET_LENGTH_ERROR è stato restituito da una chiamata MQXCNCV emessa dall'uscita di conversione dati.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza maggiore o uguale a zero. Se viene specificata l'opzione MQDCC_FILL_TARGET_BUFFER e *TargetCCSID* è una serie di caratteri DBCS puri, assicurarsi che *TargetLength* specifichi una lunghezza che sia un multiplo di due.

Se il codice motivo si verifica sulla chiamata MQGET, verificare che la logica nell'uscita di conversione dati sia corretta.

2145 (0861) (RC2145): MQRC_SOURCE_BUFFER_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQXCNCV, il puntatore del parametro *SourceBuffer* non è valido o punta alla memoria a cui non è possibile accedere per l'intera lunghezza specificata da *SourceLength*. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Questo codice motivo può verificarsi anche sulla chiamata MQGET quando viene specificata l'opzione MQGMO_CONVERT. In questo caso, indica che il motivo MQRC_SOURCE_BUFFER_ERROR è stato restituito da una chiamata MQXCNCV emessa dall'uscita di conversione dati.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Specificare un buffer valido. Se il codice motivo si verifica sulla chiamata MQGET, verificare che la logica nell'uscita di conversione dati sia corretta.

2146 (0862) (RC2146): MQRC_TARGET_BUFFER_ERROR

Spiegazione

Sulla chiamata MQXCNCV, il puntatore del parametro *TargetBuffer* non è valido o punta alla memoria di sola lettura o alla memoria a cui non è possibile accedere per l'intera lunghezza specificata da *TargetLength*. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Questo codice motivo può verificarsi anche sulla chiamata MQGET quando viene specificata l'opzione MQGMO_CONVERT. In questo caso, indica che il motivo MQRC_TARGET_BUFFER_ERROR è stato restituito da una chiamata MQXCNCV emessa dall'uscita di conversione dati.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Specificare un buffer valido. Se il codice motivo si verifica sulla chiamata MQGET, verificare che la logica nell'uscita di conversione dati sia corretta.

2148 (0864) (RC2148): MQRC_IIH_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma i dati del messaggio contengono una struttura MQIIH non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQIIH_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQIIH_VERSION_1.
- Il campo *StrucLength* non è MQIIH_LENGTH_1.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2149 (0865) (RC2149): MQRC_PCF_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 per inserire un messaggio contenente dati PCF, ma la lunghezza del messaggio non è uguale alla somma delle lunghezze delle strutture PCF presenti nel messaggio. Ciò può verificarsi per i messaggi con i seguenti nomi formato:

- MMQFMT_ADMIN
- EVENTO MQFMT
- MQFMT_PCF

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che la lunghezza del messaggio specificato nella chiamata MQPUT o MQPUT1 sia uguale alla somma delle lunghezze delle strutture PCF contenute all'interno dei dati del messaggio.

2150 (0866) (RC2150): MQRC_DBCS_ERROR

Spiegazione

Si è verificato un errore nel tentativo di convertire una stringa DBCS (double - byte character set). Ciò si verifica nei seguenti casi:

- Nella chiamata MQXCNCV, quando il parametro *SourceCCSID* specifica il CCSID (coded character - set identifier) di una serie di caratteri a doppio byte, ma il parametro *SourceBuffer* non contiene una stringa DBCS valida. Ciò può essere dovuto al fatto che la stringa contiene caratteri non validi DBCS o perché la stringa è una stringa mista SBCS/DBCS e i caratteri di inizio / fine stringa non sono accoppiati correttamente. Il codice di completamento è MQCC_FAILED in questo caso.
- Sulla chiamata MQGET, quando viene specificata l'opzione MQGMO_CONVERT. In questo caso, indica che il codice motivo MQRC_DBCS_ERROR è stato restituito da una chiamata MQXCNCV emessa dall'uscita di conversione dati. Il codice di completamento è MQCC_WARNING in questo caso.
-  Per il programma di utilità del gestore dei messaggi non recapitabili z/OS CSQUDLQH, quando la regola in fase di elaborazione utilizza il valore predefinito CONVERT (YES). Modificare la regola per utilizzare CONVERT (NO) se non è necessario convertire i dati.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Specificare una stringa valida.

Se il codice di errore si verifica nella chiamata MQGET, verificare che i dati nel messaggio siano validi e che la logica nell'uscita conversione dati sia corretta.

2152 (0868) (RC2152): MQRC_OBJECT_NAME_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 per aprire un elenco di distribuzione (ossia, il campo *RecsPresent* in MQOD è maggiore di zero), ma il campo *ObjectName* non è né vuoto né null.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se si intende aprire un elenco di distribuzione, impostare il campo *ObjectName* su spazi vuoti o sulla stringa nulla. Se non si intende aprire un elenco di distribuzione, impostare il campo *RecsPresent* su zero.

2153 (0869) (RC2153): MQRC_OBJECT_Q_MGR_NAME_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 per aprire un elenco di distribuzione (ossia, il campo *RecsPresent* in MQOD è maggiore di zero), ma il campo *ObjectQMgrName* non è né vuoto né null.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se si intende aprire un elenco di distribuzione, impostare il campo *ObjectQMgrName* su spazi vuoti o sulla stringa nulla. Se non si intende aprire un elenco di distribuzione, impostare il campo *RecsPresent* su zero.

2154 (086A) (RC2154): MQRC_RECS_PRESENT_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1, ma la chiamata non è riuscita per uno dei seguenti motivi:

- *RecsPresent* in MQOD è inferiore a zero.
- *ObjectType* in MQOD non è MQOT_Q e *RecsPresent* non è zero. *RecsPresent* deve essere zero se l'oggetto da aprire non è una coda.
- IBM MQ Multicast viene utilizzato e *RecsPresent* in MQOD non è impostato a zero. IBM MQ Il multicast non utilizza elenchi di distribuzione.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se si intende aprire un elenco di distribuzione, impostare il campo *ObjectType* su MQOT_Q e *RecsPresent* sul numero di destinazioni nell'elenco. Se non si intende aprire un elenco di distribuzione, impostare il campo *RecsPresent* su zero.

2155 (086B) (RC2155): MQRC_OBJECT_RECORDS_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 per aprire un elenco di distribuzione (ovvero, il campo *RecsPresent* in MQOD è maggiore di zero), ma i record dell'oggetto MQOR non sono specificati correttamente. Si applica una delle seguenti condizioni:

- *ObjectRecOffset* è zero e *ObjectRecPtr* è zero o il puntatore null.
- *ObjectRecOffset* non è zero e *ObjectRecPtr* non è zero e non è il puntatore null.
- *ObjectRecPtr* non è un puntatore valido.
- *ObjectRecPtr* o *ObjectRecOffset* punta all'archiviazione che non è accessibile.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che uno tra *ObjectRecOffset* e *ObjectRecPtr* sia zero e l'altro diverso da zero. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile.

2156 (086C) (RC2156): MQRC_RESPONSE_RECORDS_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 per aprire un elenco di distribuzione (ovvero, il campo *RecsPresent* in MQOD è maggiore di zero), ma i record di risposta MQRR non sono specificati correttamente. Si applica una delle seguenti condizioni:

- *ResponseRecOffset* non è zero e *ResponseRecPtr* non è zero e non è il puntatore null.
- *ResponseRecPtr* non è un puntatore valido.
- *ResponseRecPtr* o *ResponseRecOffset* punta all'archiviazione che non è accessibile.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che almeno uno tra *ResponseRecOffset* e *ResponseRecPtr* sia zero. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile.

2157 (086D) (RC2157): MQRC_ASID_MISMATCH

Spiegazione

In qualsiasi chiamata MQI, l'ASID primario del chiamante è diverso dall'ASID home.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere l'applicazione (le chiamate MQI non possono essere emesse in modalità memoria incrociata). Tutte le modifiche non sottoposte a commit in un'unità di lavoro devono essere annullate. Viene eseguito automaticamente il backout di un'unità di lavoro coordinata dal gestore code.

2158 (086E) (RC2158): MQRC_PMO_RECORD_FLAGS_ERROR

Spiegazione

Una chiamata MQPUT o MQPUT1 è stata emessa per inserire un messaggio, ma il campo *PutMsgRecFields* nella struttura MQPMO non è valido, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo contiene indicatori non validi.
- Il messaggio viene inserito in un elenco di distribuzione e sono stati forniti record di messaggi di inserimento (ovvero, *RecsPresent* è maggiore di zero e uno di *PutMsgRecOffset* o *PutMsgRecPtr* è diverso da zero), ma *PutMsgRecFields* ha il valore MQPMRF_NONE.
- MQPMRF_ACCOUNTING_TOKEN è specificato senza MQPMO_SET_IDENTITY_CONTEXT o MQPMO_SET_ALL_CONTEXT.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che *PutMsgRecFields* sia impostato con gli indicatori MQPMRF_* appropriati per indicare quali campi sono presenti nei record dei messaggi di inserimento. Se è specificato MQPMRF_ACCOUNTING_TOKEN, assicurarsi che sia specificato anche MQPMO_SET_IDENTITY_CONTEXT o MQPMO_SET_ALL_CONTEXT. In alternativa, impostare *PutMsgRecOffset* e *PutMsgRecPtr* su zero.

2159 (086F) (RC2159): MQRC_PUT_MSG_RECORDS_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 per inserire un messaggio in un elenco di distribuzione, ma i record del messaggio di inserimento MQPMR non sono specificati correttamente. Si applica una delle seguenti condizioni:

- *PutMsgRecOffset* non è zero e *PutMsgRecPtr* non è zero e non è il puntatore null.
- *PutMsgRecPtr* non è un puntatore valido.
- *PutMsgRecPtr* o *PutMsgRecOffset* punta all'archiviazione che non è accessibile.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che almeno uno tra *PutMsgRecOffset* e *PutMsgRecPtr* sia zero. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile.

2160 (0870) (RC2160): MQRC_CONN_ID_IN_USE

Spiegazione

In una chiamata MQCONN, l'identificatore di connessione assegnato dal gestore code alla connessione tra uno spazio di indirizzo affine CICS o IMS e il gestore code è in conflitto con l'identificativo di connessione di un altro sistema CICS o IMS connesso. L'identificativo di connessione assegnato è il seguente:

- Per CICS, l'applid
- Per IMS, il parametro ID IMS nella macro IMSCTRL (sysgen) o il parametro ID IMS nel parametro di esecuzione (scheda EXEC nel JCL della regione di controllo IMS)

- Per il batch, il nome del lavoro
- Per TSO, l'ID utente

Un conflitto si verifica solo se ci sono due sistemi CICS , due sistemi IMS o uno ciascuno di CICS e IMS, che hanno gli stessi identificatori di connessione. Le connessioni batch e TSO non devono avere identificativi univoci.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che le convenzioni di denominazione utilizzate in sistemi differenti che potrebbero connettersi al gestore code non siano in conflitto.

2161 (0871) (RC2161): MQRC_Q_MGR QUIESCING

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQI, ma la chiamata non è stata eseguita perché il gestore code è in fase di sospensione (preparazione alla chiusura).

Quando il gestore code è in fase di quiesce, le chiamate MQOPEN, MQPUT, MQPUT1e MQGET possono ancora essere completate correttamente, ma l'applicazione può richiedere che abbiano esito negativo specificando l'opzione appropriata sulla chiamata:

- MQOO_FAIL_IF QUIESCING su MQOPEN
- MQPMO_FAIL_IF QUIESCING su MQPUT o MQPUT1
- MQGMO_FAIL_IF QUIESCING su MQGET

La specifica di queste opzioni consente all'applicazione di rendersi conto che il gestore code si sta preparando per l'arresto.

- SUz/OS:
 - Per le applicazioni batch, questo motivo può essere restituito alle applicazioni in esecuzione nelle LPAR su cui non è installato un gestore code.
 - Per applicazioni CICS , questo motivo può essere restituito quando non è stata stabilita alcuna connessione.
- Su IBM i per le applicazioni in esecuzione in modalità di compatibilità, questo motivo può essere restituito quando non è stata stabilita alcuna connessione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

L'applicazione deve essere ordinata e terminata. Se l'applicazione ha specificato l'opzione MQOO_FAIL_IF QUIESCING, MQPMO_FAIL_IF QUIESCING o MQGMO_FAIL_IF QUIESCING sulla chiamata in errore, l'opzione pertinente può essere rimossa e la chiamata riemessa. Omettendo queste opzioni, l'applicazione può continuare a lavorare per completare ed eseguire il commit dell'unità di lavoro corrente, ma l'applicazione non avvia una nuova unità di lavoro.

2162 (0872) (RC2162): MQRC_Q_MGR STOPPING

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQI, ma la chiamata non è riuscita in quanto il gestore code sta per essere arrestato. Se la chiamata era una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_WAIT, il tempo di attesa è stato cancellato. Non è possibile emettere ulteriori chiamate MQI.

Per le applicazioni client MQ MQI, è possibile che la chiamata sia stata completata correttamente, anche se questo codice motivo viene restituito con un *CompCode* di MQCC_FAILED.

- Su z/OS, è possibile che venga restituito il motivo MQRC_CONNECTION_BROKEN se, a causa di fattori di pianificazione del sistema, il gestore code si arresta prima del termine della chiamata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

L'applicazione deve essere ordinata e terminata. Se l'applicazione si trova nel mezzo di un'unità di lavoro coordinata da un coordinatore esterno dell'unità di lavoro, l'applicazione deve emettere la chiamata appropriata per ripristinare l'unità di lavoro. Qualsiasi unità di lavoro coordinata dal gestore code viene ripristinata automaticamente.

2163 (0873) (RC2163): MQRC_DUPLICATE_RECOV_COORD

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN o MQCONNX, esiste già un coordinatore di ripristino per il nome connessione specificato sulla chiamata di connessione emessa dall'adattatore.

Un conflitto si verifica solo se ci sono due sistemi CICS, due sistemi IMS o uno ciascuno di CICS e IMS, che hanno gli stessi identificatori di connessione. Le connessioni batch e TSO non devono avere identificativi univoci.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che le convenzioni di denominazione utilizzate in sistemi differenti che potrebbero connettersi al gestore code non siano in conflitto.

2173 (087D) (RC2173): MQRC_PMO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQPUT o MQPUT1, la struttura MQPMO non è valida, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo *StrucId* non è MQPMO_STRUC_ID.
- Il campo *Version* specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il gestore code non può copiare la struttura modificata nella memoria dell'applicazione, anche se la chiamata ha esito positivo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il puntatore punta alla memoria di sola lettura.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che i campi di input nella struttura MQPMO siano impostati correttamente.

2182 (0886) (RC2182): MQRC_API_EXIT_NOT_FOUND

Spiegazione

Non è stato possibile trovare il punto di ingresso dell'uscita incrociata API.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che il nome del punto d'entrata sia valido per il modulo libreria.

2183 (0887) (RC2183): MQRC_API_EXIT_LOAD_ERROR

Spiegazione

Non è stato possibile collegare il modulo API crossing exit. Se questo messaggio viene restituito quando l'uscita incrociata API viene richiamata *dopo* che il processo è stato eseguito, il processo stesso potrebbe essere stato completato correttamente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stata specificata la concatenazione di librerie corretta e che il modulo di uscita incrociata API sia eseguibile e denominato correttamente. Tutte le modifiche non sottoposte a commit in un'unità di lavoro devono essere annullate. Viene eseguito automaticamente il backout di un'unità di lavoro coordinata dal gestore code.

2184 (0888) (RC2184): MQRC_REMOTE_Q_NAME_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQOPEN o MQPUT1, si è verificata una delle seguenti condizioni:

- È stata specificata una definizione locale di una coda remota (o un alias a uno), ma l'attributo *RemoteQName* nella definizione della coda remota è completamente vuoto. Notare che questo errore si verifica anche se il *XmitQName* nella definizione non è vuoto.
- Il campo *ObjectQMgrName* nel descrittore oggetto non è vuoto e non è il nome del gestore code locale, ma il campo *ObjectName* è vuoto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare la definizione locale della coda remota e fornire un nome coda remota valido oppure fornire un *ObjectName* non vuoto nel descrittore dell'oggetto, come appropriato.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Errore nome coda remota”](#) a pagina 206.

2185 (0889) (RC2185): MQRC_INCONSISTENT_PERSISTENCE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT per inserire un messaggio in un gruppo o in un segmento di un messaggio logico, ma il valore specificato o predefinito per il campo *Persistence* in MQMD non è congruente con le informazioni sul gruppo e sul segmento correnti conservate dal gestore code per l'handle della coda. Tutti i messaggi in un gruppo e tutti i segmenti in un messaggio logico devono avere lo stesso valore per la persistenza, vale a dire, tutti devono essere persistenti o tutti devono essere non persistenti.

Se la chiamata corrente specifica MQPMO_LOGICAL_ORDER, la chiamata ha esito negativo. Se la chiamata corrente non specifica MQPMO_LOGICAL_ORDER, ma la precedente chiamata MQPUT per l'handle della coda è stata specificata, la chiamata ha esito positivo con il codice di completamento MQCC_WARNING.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione per garantire che venga utilizzato lo stesso valore di persistenza per tutti i messaggi nel gruppo o per tutti i segmenti del messaggio logico.

2186 (088A) (RC2186): MQRC_GMO_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQGET, la struttura MQGMO non è valida per uno dei seguenti motivi:

- Il campo *StrucId* non è MQGMO_STRUC_ID.
- Il campo *Version* specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il gestore code non può copiare la struttura modificata nella memoria dell'applicazione, anche se la chiamata ha esito positivo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il puntatore punta alla memoria di sola lettura.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che i campi di input nella struttura MQGMO siano impostati correttamente.

2187 (088B) (RC2187): MQRC_CICS_BRIDGE_RESTRICTION

Spiegazione

Non è consentito emettere chiamate MQI da transazioni utente eseguite in un ambiente MQ/CICS bridge in cui l'uscita bridge emette anche chiamate MQI. La chiamata MQI non riesce. Se si verifica nell'uscita bridge, si verifica una fine anomala della transazione. Se si verifica nella transazione utente, è possibile che si verifichi una fine anomala della transazione.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

La transazione non può essere eseguita utilizzando MQ/CICS bridge. Fare riferimento al manuale CICS appropriato per informazioni sulle restrizioni nell'ambiente MQ/CICS bridge .

2188 (088C) (RC2188): MQRC_STOPPED_BY_CLUSTER_EXIT

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQPUT o MQPUT1 per aprire o inserire un messaggio in una coda del cluster, ma l'uscita del carico di lavoro del cluster ha rifiutato la chiamata.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare l'uscita del carico di lavoro del cluster per assicurarsi che sia stata scritta correttamente. Determinare il motivo per cui ha rifiutato la chiamata e correggere il problema.

2189 (088D) (RC2189): MQRC_CLUSTER_RESOLUTION_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQPUT o MQPUT1 per aprire o inserire un messaggio in una coda del cluster, ma non è stato possibile risolvere correttamente la definizione della coda perché era richiesta una risposta dal gestore repository, ma non era disponibile alcuna risposta.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare che il gestore repository sia operativo e che le definizioni di coda e canale siano corrette.

Informazioni correlate

Codice di ritorno= 2189 MQRC_CLUSTER_RESOLUTION_ERROR quando si tenta di aprire una coda nel cluster

2190 (088E) (RC2190): MQRC_CONVERTED_STRING_TOO_BIG

Spiegazione

In una chiamata MQGET con opzione MQGMO_CONVERT inclusa nel parametro *GetMsgOpts* , una stringa in un campo a lunghezza fissa nel messaggio espanso durante la conversione dei dati e ha superato la dimensione del campo. Quando ciò si verifica, il gestore code tenta di eliminare i caratteri vuoti finali e i caratteri che seguono il primo carattere null per adattare la stringa, ma in tal caso i caratteri che potrebbero essere scartati sono insufficienti.

Questo codice di errore può verificarsi anche per i messaggi con un nome formato MQFMT_IMS_VAR_STRING. Quando ciò si verifica, indica che la stringa della variabile IMS è stata espansa in modo tale che la sua lunghezza ha superato la capacità del campo di lunghezza binaria di 2 byte contenuto nella struttura della stringa della variabile IMS . Il gestore code non elimina mai gli spazi finali in una stringa di variabile IMS .

Il messaggio viene restituito non convertito, con il valore del parametro *CompCode* della chiamata MQGET impostato su MQCC_WARNING. Se il messaggio è composto da più parti, ognuna delle quali è descritta dalla propria serie di caratteri e dai campi di codifica (ad esempio, un messaggio con nome formato MQFMT_DEAD_LETTER_HEADER), alcune parti potrebbero essere convertite e altre non convertite. Tuttavia, i valori restituiti nei vari campi di codifica e serie di caratteri descrivono sempre correttamente i dati del messaggio rilevanti.

Questo codice di errore non si verifica se la stringa può essere adattata eliminando i caratteri vuoti finali.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Controllare che i campi nel messaggio contengano i valori corretti e che gli identificativi della serie di caratteri specificati dal mittente e dal destinatario del messaggio siano corretti. Se lo sono, il layout dei dati nel messaggio deve essere modificato per aumentare la lunghezza del campo o dei campi in modo che vi sia spazio sufficiente per consentire alla stringa o alle stringhe di espandersi quando vengono convertite.

2191 (088F) (RC2191): MQRC_TMC_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQTMC2 non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQTMC_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQTMC_VERSION_2.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2192 (0890) (RC2192): MQRC_PAGESET_FULL

Spiegazione

Il nome precedente per MQRC_STORAGE_MEDIUM_FULL.

2192 (0890) (RC2192): MQRC_STORAGE_MEDIUM_FULL

Spiegazione

È stato emesso un comando o una chiamata MQI per operare su un oggetto, ma la chiamata non è riuscita perché il supporto di memoria esterno è pieno. Si applica una delle seguenti condizioni:

- Un dataset della serie di pagine è pieno (solo code non condivise).
- Una struttura CF (Coupling Facility) è piena (solo code condivise).
- Una funzione di accoppiamento è piena. Questa situazione può verificarsi quando la struttura CFS (coupling facility structure) è configurata per utilizzare la memoria SCM (SCMMAXSIZE configurato nella politica CFRM) e i messaggi vengono scaricati nella memoria SCM perché la struttura CFS ha raggiunto la soglia del 90%. L'utilizzo di SCM aggiuntivo richiede ulteriore memoria aumentata per la struttura e non vi è memoria sufficiente nella CF (Coupling Facility) per supportare tale operazione.
- L'SMDS era pieno.

È possibile ottenere questo codice di errore quando la serie di pagine o SMDS erano in espansione, ma lo spazio non era ancora disponibile. Controllare i messaggi nella registrazione lavoro per visualizzare lo stato di qualsiasi espansione.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare quali code contengono messaggi e ricercare le applicazioni che potrebbero riempire involontariamente le code. Tenere presente che la coda che ha causato il riempimento della serie di pagine o della struttura CFS non è necessariamente la coda a cui fa riferimento la chiamata MQI che ha restituito MQRC_STORAGE_MEDIUM_FULL.

Verificare che tutte le normali applicazioni server funzionino correttamente ed elaborare i messaggi sulle code.

Se le applicazioni e i server funzionano correttamente, aumentare il numero di applicazioni server per far fronte al carico di messaggi o richiedere al programmatore di sistema di aumentare la dimensione dei dataset della serie di pagine.

2193 (0891) (RC2193): MQRC_PAGESET_ERROR

Spiegazione

Si è verificato un errore con la serie di pagine durante il tentativo di accedervi per una coda definita localmente. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la coda si trova su una serie di pagine che non esiste. Viene emesso un messaggio di console che indica il numero della serie di pagine in errore. Ad esempio, se l'errore si è verificato nel lavoro TEST e l'ID utente è ABCDEFG, il messaggio è:

```
CSQI041I CSQIALLC JOB TEST USER ABCDEFG HAD ERROR ACCESSING PAGE SET 27
```

Se questo codice di errore si verifica durante il tentativo di eliminare una coda dinamica con MQCLOSE, la coda dinamica non è stata eliminata.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che la classe di memoria per la coda sia associata ad una serie di pagine valida utilizzando DISPLAY Q (xx) Comandi STGCLASS, DISPLAY STGCLASS (xx) e DISPLAY USAGE PSID. Se non si è in grado di risolvere il problema, informare il programmatore di sistema che deve:

- Raccogliere le seguenti informazioni diagnostiche:
 - Una descrizione delle azioni che hanno portato all'errore
 - Un elenco del programma applicativo in esecuzione al momento dell'errore
 - Dettagli delle serie di pagine definite per l'utilizzo da parte del gestore code
- Tentare di ricreare il problema e prendere un dump di sistema immediatamente dopo che si è verificato l'errore
- Contattare il centro di supporto IBM

2194 (0892) (RC2194): MQRC_NAME_NOT_VALID_FOR_TYPE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN per l'apertura della definizione del gestore code, ma il campo *ObjectName* del parametro *ObjDesc* non è vuoto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il campo *ObjectName* sia impostato su spazi vuoti.

2195 (0893) (RC2195): MQRC_UNEXPECTED_ERROR

Spiegazione

La chiamata è stata rifiutata perché si è verificato un errore non previsto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare l'elenco dei parametri dell'applicazione per assicurarsi, ad esempio, che sia stato passato il numero corretto di parametri e che i puntatori di dati e le chiavi di memorizzazione siano validi. Se il problema non può essere risolto, contattare il programmatore di sistema.

- Su z/OS, controllare il log dei lavori e il logrec e se sono state visualizzate delle informazioni sulla console. Se questo errore si verifica su una chiamata MQCONN o MQCONNX, verificare che il sottosistema indicato sia un sottosistema MQ attivo. In particolare, verificare che non si tratti di un sottosistema Db2. Se non è possibile risolvere il problema, eseguire nuovamente l'applicazione con una scheda CSQSNAP DD (se non si dispone già di un dump) e inviare il dump risultante a IBM.
- Su IBM i, consultare il record FFST per ottenere ulteriori dettagli sul problema.
- Su HP Integrity NonStop Server, e Sistemi UNIX, consultare il file FDC per ottenere ulteriori dettagli sul problema.

2196 (0894) (RC2196): MQRC_UNKNOWN_XMIT_Q

Spiegazione

Su una chiamata MQOPEN o MQPUT1, un messaggio deve essere inviato a un gestore code remoto. Il *ObjectName* o il *ObjectQMGrName* nel descrittore oggetto specifica il nome di una definizione locale di una coda remota (in quest'ultimo caso viene utilizzato l'alias del gestore code), ma l'attributo *XmitQName* della definizione non è vuoto e non è il nome di una coda definita localmente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare i valori specificati per *ObjectName* e *ObjectQMGrName*. Se questi valori sono corretti, controllare le definizioni della coda.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Coda trasmissione sconosciuta”](#) a pagina 221.

2197 (0895) (RC2197): MQRC_UNKNOWN_DEF_XMIT_Q

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 specificando una coda remota come destinazione. Se è stata specificata una definizione locale della coda remota o se è in corso la risoluzione di un alias del gestore code, l'attributo *XmitQName* nella definizione locale è vuoto.

Poiché non esiste alcuna coda definita con lo stesso nome del gestore code di destinazione, il gestore code ha tentato di utilizzare la coda di trasmissione predefinita. Tuttavia, il nome definito dall'attributo gestore code *DefXmitQName* non è il nome di una coda definita localmente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere le definizioni di coda o l'attributo gestore code.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Coda di trasmissione predefinita sconosciuta”](#) a pagina 214.

2198 (0896) (RC2198): MQRC_DEF_XMIT_Q_TYPE_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 specificando una coda remota come destinazione. È stata specificata una definizione locale della coda remota oppure è stato risolto un alias del gestore code, ma in entrambi i casi l'attributo *XmitQName* nella definizione locale è vuoto.

Poiché non esiste alcuna coda di trasmissione definita con lo stesso nome del gestore code di destinazione, il gestore code locale ha tentato di utilizzare la coda di trasmissione predefinita. Tuttavia, sebbene esista una coda definita dall'attributo gestore code *DefXmitQName*, non è una coda locale.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Fare quanto segue:

- Specificare una coda di trasmissione locale come valore dell'attributo *XmitQName* nella definizione locale della coda remota.
- Definire una coda di trasmissione locale con un nome uguale a quello del gestore code remoto.
- Specificare una coda di trasmissione locale come valore dell'attributo gestore code *DefXmitQName*.

Per ulteriori informazioni sui nomi delle code di trasmissione, consultare [XmitQName](#).

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento “[Errore tipo coda di trasmissione predefinita](#)” a pagina 159.

2199 (0897) (RC2199): MQRC_DEF_XMIT_Q_USAGE_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 specificando una coda remota come destinazione. È stata specificata una definizione locale della coda remota oppure è stato risolto un alias del gestore code, ma in entrambi i casi l'attributo *XmitQName* nella definizione locale è vuoto.

Poiché non esiste alcuna coda di trasmissione definita con lo stesso nome del gestore code di destinazione, il gestore code locale ha tentato di utilizzare la coda di trasmissione predefinita. Tuttavia, la coda definita dall'attributo gestore code *DefXmitQName* non dispone di un attributo *Usage* di MQUS_TRANSMISSION.

Questo codice motivo viene restituito da MQOPEN o MQPUT1, se la coda di trasmissione predefinita del gestore code sta per essere utilizzata, ma il nome di questa coda è SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE. Questa coda è riservata per il clustering, quindi non è valido impostare la coda di trasmissione predefinita del gestore code su questo nome.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Fare quanto segue:

- Specificare una coda di trasmissione locale come valore dell'attributo *XmitQName* nella definizione locale della coda remota.
- Definire una coda di trasmissione locale con un nome uguale a quello del gestore code remoto.

- Specificare una diversa coda di trasmissione locale come valore dell'attributo gestore code *DefXmitQName* .
- Modificare l'attributo *Usage* della coda *DefXmitQName* in MQUS_TRANSMISSION.

Per ulteriori informazioni sui nomi delle code di trasmissione, consultare [XmitQName](#) .

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento “Errore di utilizzo della coda di trasmissione predefinita” a pagina 161.

2201 (0899) (RC2201): MQRC_NAME_IN_USE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN per creare una coda dinamica, ma esiste già una coda con lo stesso nome della coda dinamica. La coda esistente è una coda che viene eliminata logicamente, ma per la quale sono ancora presenti uno o più handle aperti. Per ulteriori informazioni, consultare [MQOPEN](#).

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che tutti gli handle per la coda dinamica precedente siano chiusi o verificare che il nome della nuova coda sia univoco; consultare la descrizione per il codice motivo MQRC_OBJECT_ALREADY_EXISTS.

2202 (089A) (RC2202): MQRC_CONNECTION_QUIESCING

Spiegazione

Questo codice di errore viene emesso quando la connessione al gestore code è inattiva e un'applicazione emette una delle seguenti chiamate:

- MQCONN o MQCONNX
- MQOPEN, senza connessione stabilita o con MQOO_FAIL_IF_QUIESCING incluso nel parametro *Options*
- MQGET, con MQGMO_FAIL_IF_QUIESCING incluso nel campo *Options* del parametro *GetMsgOpts*
- MQPUT o MQPUT1, con MQPMO_FAIL_IF_QUIESCING incluso nel campo *Options* del parametro *PutMsgOpts*

MQRC_CONNECTION_QUIESCING viene emesso anche da MCA (message channel agent) quando il gestore code è in stato di sospensione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

L'applicazione deve essere ordinata e terminata. Tutte le modifiche non sottoposte a commit in un'unità di lavoro devono essere annullate.

2203 (089B) (RC2203): MQRC_CONNECTION_STOPPING

Spiegazione

Questo codice motivo viene emesso quando la connessione al gestore code viene chiusa e l'applicazione emette una chiamata MQI. Non è più possibile emettere chiamate di accodamento messaggi. Per la chiamata MQGET, se è stata specificata l'opzione MQGMO_WAIT, l'attesa viene annullata.

Notare che il motivo MQRC_CONNECTION_BROKEN può essere restituito se, come risultato di fattori di pianificazione del sistema, il gestore code si arresta prima del completamento della chiamata.

MQRC_CONNECTION_STOPPING viene emesso anche dall'MCA (message channel agent) quando il gestore code è in fase di arresto.

Per le applicazioni client MQ MQI, è possibile che la chiamata sia stata completata correttamente, anche se questo codice motivo viene restituito con un *CompCode* di MQCC_FAILED.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

L'applicazione deve essere ordinata e terminata. Tutte le modifiche non sottoposte a commit in un'unità di lavoro devono essere annullate. Viene eseguito automaticamente il backout di un'unità di lavoro coordinata dal gestore code.

2204 (089C) (RC2204): MQRC_ADAPTER_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Viene emesso solo per le applicazioni CICS, se viene emessa una chiamata e l'adattatore CICS (un'uscita utente relativa all'attività) è stato disabilitato o non è stato abilitato.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

L'applicazione deve essere ordinata e terminata. Tutte le modifiche non sottoposte a commit in un'unità di lavoro devono essere annullate. Viene eseguito automaticamente il backout di un'unità di lavoro coordinata dal gestore code.

2206 (089E) (RC2206): MQRC_MSG_ID_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET per richiamare un messaggio utilizzando l'identificatore del messaggio come criterio di selezione, ma la chiamata non è riuscita perché la selezione in base all'identificativo del messaggio non è supportata su questa coda.

- Su z/OS, la coda è una coda condivisa, ma l'attributo della coda *IndexType* non ha un valore appropriato:
 - Se la selezione avviene solo in base all'identificatore del messaggio, *IndexType* deve avere il valore MQIT_MSG_ID.
 - Se la selezione è in base all'identificativo del messaggio e all'identificativo di correlazione combinati, *IndexType* deve avere il valore MQIT_MSG_ID o MQIT_CORREL_ID. Tuttavia, i valori match - any di

MQCI_NONE e MQMI_NONE rispettivamente sono eccezioni a questa regola e risultano nel codice motivo 2206 MQRC_MSG_ID_ERROR.

- Su HP Integrity NonStop Server, è richiesto un file di chiavi ma non è stato definito.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Fare quanto segue:

- Modificare l'applicazione in modo che non utilizzi la selezione per identificativo del messaggio: impostare il campo *MsgId* su MQMI_NONE e non specificare MQMO_MATCH_MSG_ID in MQGMO.
- Su z/OS, modificare l'attributo della coda *IndexType* in MQIT_MSG_ID.
- Su HP Integrity NonStop Server, definire un file di chiavi.

2207 (089F) (RC2207): MQRC_CORREL_ID_ERROR

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQGET per richiamare un messaggio utilizzando l'identificativo di correlazione come criterio di selezione, ma la chiamata non è riuscita perché la selezione in base all'identificativo di correlazione non è supportata su questa coda.

- Su z/OS, la coda è una coda condivisa, ma l'attributo della coda *IndexType* non ha un valore appropriato:
 - Se la selezione avviene solo mediante l'identificativo di correlazione, *IndexType* deve avere il valore MQIT_CORREL_ID.
 - Se la selezione viene effettuata in base all'identificativo di correlazione e all'identificativo del messaggio combinati, *IndexType* deve avere il valore MQIT_CORREL_ID o MQIT_MSG_ID.
- Su HP Integrity NonStop Server, è richiesto un file di chiavi ma non è stato definito.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Fare quanto segue:

- Su z/OS, modificare l'attributo della coda *IndexType* in MQIT_CORREL_ID.
- Su HP Integrity NonStop Server, definire un file di chiavi.
- Modificare l'applicazione in modo che non utilizzi la scelta in base all'identificativo di correlazione: impostare il campo *CorrelId* su MQCI_NONE e non specificare MQMO_MATCH_CORREL_ID in MQGMO.

2208 (08A0) (RC2208): MQRC_FILE_SYSTEM_ERROR

Spiegazione

È stato ricevuto un codice di ritorno non previsto dal file system nel tentativo di eseguire un'operazione su una coda.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare la definizione del file system per la coda a cui si stava accedendo. Per un file VSAM, verificare che l'intervallo di controllo sia sufficientemente ampio per la lunghezza massima consentita per la coda.

2209 (08A1) (RC2209): MQRC_NO_MSG_LOCKED

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_UNLOCK, ma nessun messaggio è stato attualmente bloccato.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Verificare che un messaggio sia stato bloccato da una precedente chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_LOCK per lo stesso handle e che nessuna chiamata abbia causato lo sblocco del messaggio.

2210 (08A2) (RC2210): MQRC_SOAP_DOTNET_ERROR

Spiegazione

Questa eccezione è stata ricevuta da un ambiente .NET esterno. Per ulteriori informazioni, consultare l'eccezione interna contenuta nel messaggio di eccezione ricevuto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Fare riferimento alla documentazione di .NET per informazioni sull'eccezione interna. Seguire l'azione correttiva consigliata.

2211 (08A3) (RC2211): MQRC_SOAP_AXIS_ERROR

Spiegazione

È stata ricevuta un'eccezione dall'ambiente Axis ed è inclusa come un'eccezione concatenata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Fare riferimento alla documentazione Axis per i dettagli sull'eccezione concatenata. Seguire l'azione correttiva consigliata.

2212 (08A4) (RC2212): MQRC_SOAP_URL_ERROR

Spiegazione

L'URL SOAP è stato specificato in modo non corretto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere l'URL SOAP e rieseguire.

2217 (08A9) (RC2217): MQRC_CONNECTION_NOT_AUTHORIZED

Spiegazione

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Se il gestore code è stato configurato per utilizzare Advanced Message Security, questo codice motivo viene restituito se si verifica un errore nell'elaborazione della sicurezza.

Questo codice motivo potrebbe indicare che è stata definita una politica di protezione della privacy per la coda di destinazione che non identifica alcun destinatario.

Questo codice di errore viene restituito anche alle applicazioni CICS se il sottosistema CICS non è autorizzato a connettersi al gestore code.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Accertarsi che il sottosistema sia autorizzato a connettersi al gestore code.

2218 (08AA) (RC2218): MQRC_MSG_TOO_BIG_FOR_CHALLENGATO

Spiegazione

Un messaggio è stato inserito in una coda remota, ma il messaggio è più lungo della lunghezza massima consentita dal canale. Questo codice motivo viene restituito nel campo *Feedback* nel descrittore del messaggio di un messaggio di report.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare le definizioni di canale. Aumentare la lunghezza massima del messaggio che il canale può accettare o suddividere il messaggio in diversi messaggi più piccoli.

2219 (08AB) (RC2219): MQRC_CALL_IN_PROGRESS

Spiegazione

L'applicazione ha emesso una chiamata MQI mentre un'altra chiamata MQI era già in fase di elaborazione per tale connessione. È possibile elaborare solo una chiamata per connessione dell'applicazione alla volta.

Le chiamate simultanee possono verificarsi quando un'applicazione utilizza più thread o quando un'exit viene richiamata come parte dell'elaborazione di una chiamata MQI. Ad esempio, un'uscita di conversione dati richiamata come parte dell'elaborazione della chiamata MQGET potrebbe tentare di emettere una chiamata MQI.

- Su z/OS, le chiamate simultanee possono verificarsi solo con applicazioni batch o IMS ; un esempio è quando un'attività secondaria termina mentre è in corso una chiamata MQI (ad esempio, un MQGET in attesa) ed è presente una routine di uscita di fine attività che emette un'altra chiamata MQI.
- Su Windows, le chiamate simultanee possono verificarsi anche se viene emessa una chiamata MQI in risposta a un messaggio dell'utente mentre è in corso un'altra chiamata MQI.
- Se l'applicazione sta utilizzando più thread con handle condivisi, MQRC_CALL_IN_PROGRESS si verifica quando l'handle specificato nella chiamata è già utilizzato da un altro thread e MQCNO_HANDLE_SHARE_NO_BLOCK è stato specificato nella chiamata MQCONN.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che non sia possibile emettere una chiamata MQI mentre un'altra è attiva. Non emettere chiamate MQI dall'interno di un'uscita di conversione dati.

- Su z/OS, se si desidera fornire un'attività secondaria per consentire l'annullamento di un'applicazione in attesa dell'arrivo di un messaggio, attendere il messaggio utilizzando MQGET con MQGMO_SET_SIGNAL, piuttosto che MQGMO_WAIT.

2220 (08AC) (RC2220): MQRC_RMH_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQRMH non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQRMH_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQRMH_VERSION_1.
- Il campo *StrucLength* specifica un valore troppo piccolo per includere la struttura più i dati a lunghezza variabile alla fine della struttura.
- Il campo *CodedCharSetId* è zero o un valore negativo non valido.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente. Verificare che l'applicazione imposti il campo *CodedCharSetId* su un valore valido (notare che: MQCCSI_DEFAULT, MQCCSI_EMBEDDED, MQCCSI_Q_MGR e MQCCSI_UNDEFINED *non* sono valide in questo campo).

2222 (08AE) (RC2222): MQRC_Q_MGR_ACTIVE

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando un gestore code diventa attivo.

- Su z/OS, questo evento non viene generato per il primo avvio di un gestore code, ma solo in riavvii successivi.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente “Gestore code attivo” a [pagina 193](#).

2223 (08AF) (RC2223): MQRC_Q_MGR_NOT_ACTIVE

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando viene richiesto l'arresto o la sospensione di un gestore code.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente “Gestore code non attivo” a [pagina 194](#).

2224 (08B0) (RC2224): MQRC_Q_DEPTH_HIGH

Spiegazione

Una chiamata MQPUT o MQPUT1 ha causato l'incremento della profondità della coda al limite specificato nell'attributo *QDepthHighLimit* o ad un valore maggiore.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente “Grandezza coda elevata” a [pagina 188](#).

2225 (08B1) (RC2225): MQRC_Q_DEPTH_LOW

Spiegazione

Una chiamata MQGET ha fatto sì che la profondità della coda diminuisca o sia inferiore al limite specificato nell'attributo *QDepthLowLimit*.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Grandezza coda bassa” a pagina 190](#).

2226 (08B2) (RC2226): MQRC_Q_SERVICE_INTERVAL_HIGH

Spiegazione

Non sono stati rilevati richiami o inserimenti riusciti in un intervallo superiore al limite specificato nell'attributo *QServiceInterval*.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Intervallo servizio coda elevato” a pagina 195](#).

2227 (08B3) (RC2227): MQRC_Q_SERVICE_INTERVAL_OK

Spiegazione

È stato rilevato un richiamo riuscito in un intervallo inferiore o uguale al limite specificato nell'attributo *QServiceInterval*.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Intervallo servizio coda - OK” a pagina 196](#).

2228 (08B4) (RC2228): MQRC_RFH_HEADER_FIELD_ERROR

Spiegazione

Un campo di intestazione RFH previsto non è stato trovato o aveva un valore non valido. Se questo errore si verifica in un listener SOAP IBM MQ, il campo mancante o errato è il campo *contentType* o il campo *transportVersion* o entrambi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se questo errore si verifica in un listener SOAP IBM MQ e si sta utilizzando il mittente fornito da IBM, contattare il centro di supporto IBM . Se si sta utilizzando un mittente personalizzato, controllare il messaggio di errore associato e che la sezione RFH2 del messaggio di richiesta SOAP/MQ contenga tutti i campi obbligatori e che questi campi abbiano valori validi.

2229 (08B5) (RC2229): MQRC_RAS_PROPERTY_ERROR

Spiegazione

Si è verificato un errore relativo al file delle proprietà RAS. Il file potrebbe essere mancante, potrebbe non essere accessibile o i comandi nel file potrebbero non essere corretti.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare il messaggio di errore associato, che spiega in dettaglio l'errore. Correggere l'errore e ritentare.

2232 (08B8) (RC2232): MQRC_UNIT_OF_WORK_NOT_STARTED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1 per richiamare o inserire un messaggio all'interno di un'unità di lavoro, ma non è stata avviata alcuna transazione TM/MP. Se MQGMO_NO_SYNCPOINT non è specificato su MQGET, oppure MQPMO_NO_SYNCPOINT non è specificato su MQPUT o MQPUT1 (impostazione predefinita), la chiamata richiede un'unità di lavoro.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia disponibile una transazione TM/MP oppure emettere la chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_NO_SYNCPOINT oppure la chiamata MQPUT o MQPUT1 con l'opzione MQPMO_NO_SYNCPOINT, che causerà l'avvio automatico di una transazione.

2233 (08B9) (RC2233): MQRC_CHANNEL_AUTO_DEF_OK

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando la definizione automatica di un canale ha esito positivo. Il canale è definito dall'MCA.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Definizione automatica canale OK”](#) a pagina 128.

2234 (08BA) (RC2234): MQRC_CHANNEL_AUTO_DEF_ERROR

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando la definizione automatica di un canale ha esito negativo; ciò potrebbe essere dovuto a un errore che si è verificato durante il processo di definizione o perché l'uscita della definizione automatica del canale ha inibito la definizione. Ulteriori informazioni vengono restituite nel messaggio di evento che indica il motivo dell'errore.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Errore di definizione automatica del canale”](#) a pagina 126.

Esaminare le informazioni aggiuntive restituite nel messaggio di evento per determinare il motivo dell'errore.

2235 (08BB) (RC2235): MQRC_CFH_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQCFH non valida.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2236 (08BC) (RC2236): MQRC_CFIL_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQCFIL o MQRCFIL64 non valida.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2237 (08BD) (RC2237): MQRC_CFIN_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQCFIN o MQCFIN64 non valida.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2238 (08BE) (RC2238): MQRC_CFSL_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQCFSL non valida.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2239 (08BF) (RC2239): MQRC_CFST_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQCFST non valida.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2241 (08C1) (RC2241): MQRC_INCOMPLETE_GROUP

Spiegazione

È stata tentata un'operazione su una coda utilizzando un gestore code che aveva un gruppo di messaggi incompleto. Questo codice di errore può verificarsi nelle seguenti situazioni:

- Nella chiamata MQPUT, quando l'applicazione specifica MQPMO_LOGICAL_ORDER e tenta di inserire un messaggio che non è in un gruppo. Il codice di completamento è MQCC_FAILED in questo caso.
- Nella chiamata MQPUT, quando l'applicazione *non* specifica MQPMO_LOGICAL_ORDER, ma la precedente chiamata MQPUT per l'handle della coda specificava MQPMO_LOGICAL_ORDER. Il codice di completamento è MQCC_WARNING in questo caso.
- Sulla chiamata MQGET, quando l'applicazione *non* specifica MQGMO_LOGICAL_ORDER, ma la precedente chiamata MQGET per l'handle della coda specificava MQGMO_LOGICAL_ORDER. Il codice di completamento è MQCC_WARNING in questo caso.
- Nella chiamata MQCLOSE, quando l'applicazione tenta di chiudere la coda che ha il gruppo di messaggi incompleto. Il codice di completamento è MQCC_WARNING in questo caso.

Se è presente un messaggio logico incompleto e un gruppo di messaggi incompleto, viene restituito il codice motivo MQRC_INCOMPLETE_MSG invece di MQRC_INCOMPLETE_GROUP.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Se questo codice di errore è previsto, non è richiesta alcuna azione correttiva. In caso contrario, verificare che la chiamata MQPUT per l'ultimo messaggio nel gruppo specifichi MQMF_LAST_MSG_IN_GROUP.

2242 (08C2) (RC2242): MQRC_INCOMPLETE_MSG

Spiegazione

È stata tentata un'operazione su una coda utilizzando un handle di coda che aveva un messaggio logico incompleto. Questo codice di errore può verificarsi nelle seguenti situazioni:

- Nella chiamata MQPUT, quando l'applicazione specifica MQPMO_LOGICAL_ORDER e tenta di inserire un messaggio che non è un segmento o che ha un'impostazione per l'indicatore MQMF_LAST_MSG_IN_GROUP diversa dal messaggio precedente. Il codice di completamento è MQCC_FAILED in questo caso.
- Nella chiamata MQPUT, quando l'applicazione *non* specifica MQPMO_LOGICAL_ORDER, ma la precedente chiamata MQPUT per l'handle della coda specificava MQPMO_LOGICAL_ORDER. Il codice di completamento è MQCC_WARNING in questo caso.

- Sulla chiamata MQGET, quando l'applicazione *non* specifica MQGMO_LOGICAL_ORDER, ma la precedente chiamata MQGET per l'handle della coda specificava MQGMO_LOGICAL_ORDER. Il codice di completamento è MQCC_WARNING in questo caso.
- Sulla chiamata MQCLOSE, quando l'applicazione tenta di chiudere la coda che contiene il messaggio logico incompleto. Il codice di completamento è MQCC_WARNING in questo caso.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Se questo codice di errore è previsto, non è richiesta alcuna azione correttiva. Altrimenti, verificare che la chiamata MQPUT per l'ultimo segmento specifichi MQMF_LAST_SEGMENT.

2243 (08C3) (RC2243): MQRC_INCONSISTENT_CCSIDS

Spiegazione

Una chiamata MQGET è stata emessa specificando l'opzione MQGMO_COMPLETE_MSG, ma il messaggio da richiamare è costituito da due o più segmenti che hanno valori differenti per il campo *CodedCharSetId* in MQMD. Ciò può verificarsi quando i segmenti prendono percorsi diversi attraverso la rete e alcuni di questi percorsi hanno la conversione del mittente MCA abilitata. La chiamata riesce con un codice di completamento MQCC_WARNING, ma vengono restituiti solo i primi segmenti che hanno identificativi di serie di caratteri identici.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Rimuovere l'opzione MQGMO_COMPLETE_MSG dalla chiamata MQGET e recuperare i segmenti di messaggio rimanenti uno alla volta.

2244 (08C4) (RC2244): MQRC_INCONSISTENT_ENCODINGS

Spiegazione

Una chiamata MQGET è stata emessa specificando l'opzione MQGMO_COMPLETE_MSG, ma il messaggio da richiamare è costituito da due o più segmenti che hanno valori differenti per il campo *Encoding* in MQMD. Ciò può verificarsi quando i segmenti prendono percorsi diversi attraverso la rete e alcuni di questi percorsi hanno la conversione del mittente MCA abilitata. La chiamata ha esito positivo con un codice di completamento di MQCC_WARNING, ma vengono restituiti solo i primi segmenti con codifiche identiche.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Rimuovere l'opzione MQGMO_COMPLETE_MSG dalla chiamata MQGET e recuperare i segmenti di messaggio rimanenti uno alla volta.

2245 (08C5) (RC2245): MQRC_INCONSISTENT_UOW

Spiegazione

Si applica una delle seguenti condizioni:

- È stata immessa una chiamata MQPUT per inserire un messaggio in un gruppo o in un segmento di un messaggio logico, ma il valore specificato o predefinito per l'opzione MQPMO_SYNCPOINT non è congruente con il gruppo corrente e le informazioni sul segmento conservate dal gestore code per l'handle della coda.

Se la chiamata corrente specifica MQPMO_LOGICAL_ORDER, la chiamata ha esito negativo. Se la chiamata corrente non specifica MQPMO_LOGICAL_ORDER, ma la precedente chiamata MQPUT per l'handle della coda è stata specificata, la chiamata ha esito positivo con il codice di completamento MQCC_WARNING.

- È stata emessa una chiamata MQGET per rimuovere dalla coda un messaggio in un gruppo o in un segmento di un messaggio logico, ma il valore specificato o predefinito per l'opzione MQGMO_SYNCPOINT non è congruente con le informazioni sul gruppo e sul segmento correnti conservate dal gestore code per l'handle della coda.

Se la chiamata corrente specifica MQGMO_LOGICAL_ORDER, la chiamata ha esito negativo. Se la chiamata corrente non specifica MQGMO_LOGICAL_ORDER, ma la precedente chiamata MQGET per l'handle della coda è stata specificata, la chiamata ha esito positivo con il codice di completamento MQCC_WARNING.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione per assicurarsi che venga utilizzata la stessa specifica dell'unità di lavoro per tutti i messaggi nel gruppo o per tutti i segmenti del messaggio logico.

2246 (08C6) (RC2246): MQRC_INVALID_MSG_UNDER_CURSOR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET specificando l'opzione MQGMO_COMPLETE_MSG con MQGMO_MSG_UNDER_CURSOR o MQGMO_BROWSE_MSG_UNDER_CURSOR, ma il messaggio che si trova sotto il cursore ha un MQMD con un campo *Offset* maggiore di zero. Poiché è stato specificato MQGMO_COMPLETE_MSG, il messaggio non può essere richiamato.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Riposizionare il cursore di esplorazione in modo che si trovi su un messaggio con un campo *Offset* in MQMD uguale a zero. In alternativa, rimuovere l'opzione MQGMO_COMPLETE_MSG.

2247 (08C7) (RC2247): MQRC_MATCH_OPTIONS_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET, ma il valore del campo *MatchOptions* nel parametro *GetMsgOpts* non è valido, per uno dei seguenti motivi:

- È stata specificata un'opzione non definita.
- Tutte le seguenti condizioni sono vere:
 - MQGMO_LOGICAL_ORDER è specificato.
 - Esiste un gruppo di messaggi corrente o un messaggio logico per l'handle della coda.
 - Non è specificato né MQGMO_BROWSE_MSG_UNDER_CURSOR né MQGMO_MSG_UNDER_CURSOR.
 - Sono specificate una o più opzioni MQMO_ *.
 - I valori dei campi nel parametro *MsgDesc* corrispondenti alle opzioni MQMO_ * specificate differiscono dai valori di tali campi in MQMD per il successivo messaggio da restituire.
- Su z/OS, una o più delle opzioni specificate non è valida per il tipo di indice della coda.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che siano specificate solo opzioni valide per il campo.

2248 (08C8) (RC2248): MQRC_MDE_ERROR

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma i dati del messaggio contengono una struttura MQMDE non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQMDE_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQMDE_VERSION_2.
- Il campo *StrucLength* non è MQMDE_LENGTH_2.
- Il campo *CodedCharSetId* è zero o un valore negativo non valido.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente. Verificare che l'applicazione imposti il campo *CodedCharSetId* su un valore valido (notare che: MQCCSI_DEFAULT, MQCCSI_EMBEDDED, MQCCSI_Q_MGR e MQCCSI_UNDEFINED *non* sono valide in questo campo).

2249 (08C9) (RC2249): MQRC_MSG_FLAGS_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma il campo *MsgFlags* nel descrittore del messaggio MQMD contiene uno o più indicatori di messaggio non riconosciuti dal gestore code locale. Gli indicatori di messaggio che causano la restituzione di questo codice di errore dipendono dalla destinazione del messaggio; per ulteriori informazioni, consultare la descrizione di REPORT in [Opzioni di report e indicatori di messaggio](#).

Questo codice di errore può verificarsi anche nel campo *Feedback* nell'MQMD di un messaggio di report o nel campo *Reason* nella struttura MQDLH di un messaggio nella coda di messaggi non instradabili; in entrambi i casi, indica che il gestore code di destinazione non supporta uno o più indicatori di messaggi specificati dal mittente del messaggio.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Eseguire quanto segue:

- Verificare che il campo *MsgFlags* nel descrittore del messaggio sia inizializzato con un valore quando il descrittore del messaggio è dichiarato o che sia assegnato un valore prima della chiamata MQPUT o MQPUT1. Specificare MQMF_NONE se non sono necessari indicatori di messaggi.
- Verificare che gli indicatori di messaggio specificati siano validi; consultare il campo *MsgFlags* descritto nella descrizione di MQMD in [MsgFlags \(MQLONG\)](#) per indicatori di messaggio validi.
- Se vengono impostati più indicatori di messaggio aggiungendo insieme i singoli indicatori di messaggio, assicurarsi che lo stesso indicatore di messaggio non venga aggiunto due volte.
- Su z/OS, assicurarsi che gli indicatori di messaggio specificati siano validi per il tipo di indice della coda; consultare la descrizione del campo *MsgFlags* in MQMD per ulteriori dettagli.

2250 (08CA) (RC2250): MQRC_MSG_SEQ_NUMBER_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1, ma il valore del campo *MsgSeqNumber* nella struttura MQMD o MQMDE è minore di uno o maggiore di 999 999 999.

Questo errore può verificarsi anche sulla chiamata MQPUT se il campo *MsgSeqNumber* è diventato maggiore di 999 999 999 come risultato della chiamata.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore compreso tra 1 e 999 999 999. Non tentare di creare un gruppo di messaggi contenente più di 999 999 999 messaggi.

2251 (08CB) (RC2251): MQRC_OFFSET_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma il valore del campo *Offset* nella struttura MQMD o MQMDE è minore di zero o maggiore di 999 999 999.

Questo errore può verificarsi anche sulla chiamata MQPUT se il campo *Offset* è diventato maggiore di 999 999 999 come risultato della chiamata.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore compreso tra 0 e 999 999 999. Non tentare di creare un segmento di messaggio che si estenda oltre un offset di 999 999 999.

2252 (08CC) (RC2252): MQRC_ORIGINAL_LENGTH_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 per inserire un messaggio di report che è un segmento, ma il campo *OriginalLength* nella struttura MQMD o MQMDE è:

- Meno della lunghezza dei dati nel messaggio, oppure
- Meno di uno (per un segmento che non è l'ultimo segmento) oppure
- Minore di zero (per un segmento che è l'ultimo segmento)

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore maggiore di zero. Zero è valido solo per l'ultimo segmento.

2253 (08CD) (RC2253): MQRC_SEGMENT_LENGTH_ZERO

Spiegazione

Una chiamata MQPUT o MQPUT1 è stata emessa per inserire il primo o un segmento intermedio di un messaggio logico, ma la lunghezza dei dati del messaggio dell'applicazione nel segmento (escludendo eventuali intestazioni MQ che potrebbero essere presenti) è zero. La lunghezza deve essere almeno uno per il primo segmento o il segmento intermedio.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare la logica dell'applicazione per assicurarsi che i segmenti siano inseriti con una lunghezza pari o superiore a uno. Solo l'ultimo segmento di un messaggio logico può avere lunghezza zero.

2255 (08CF) (RC2255): MQRC_UOW_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1 per richiamare o inserire un messaggio al di fuori di un'unità di lavoro, ma le opzioni specificate nella chiamata richiedevano che il gestore code elaborasse la chiamata all'interno di un'unità di lavoro. Poiché esiste già un'unità di lavoro definita dall'utente, il gestore code non è stato in grado di creare un'unità di lavoro temporanea per la durata della chiamata.

Questo motivo si verifica nelle seguenti circostanze:

- In una chiamata MQGET, quando l'opzione MQGMO_COMPLETE_MSG è specificata in MQGMO e il messaggio logico da recuperare è persistente e consiste in due o più segmenti.
- Su una chiamata MQPUT o MQPUT1, quando l'indicatore MQMF_SEGMENTATION_ALLOWED è specificato in MQMD e il messaggio richiede la segmentazione.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Emettere la chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1 all'interno dell'unità di lavoro definita dall'utente. In alternativa, per la chiamata MQPUT o MQPUT1, ridurre la dimensione del messaggio in modo che non richieda la segmentazione da parte del gestore code.

2256 (08D0) (RC2256): MQRC_WRONG_GMO_VERSION

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET che specifica le opzioni che richiedono un MQGMO con un numero di versione non inferiore a MQGMO_VERSION_2, ma l'MQGMO fornito non ha soddisfatto questa condizione.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione per passare un MQGMO version-2 . Controllare la logica dell'applicazione per verificare che il campo *Version* in MQGMO sia stato impostato su MQGMO_VERSION_2. In alternativa, rimuovere l'opzione che richiede MQGMO version-2 .

2257 (08D1) (RC2257): MQRC_WRONG_MD_VERSION

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1 specificando le opzioni che richiedono un MQMD con un numero di versione non inferiore a MQMD_VERSION_2, ma l'MQMD fornito non ha soddisfatto questa condizione.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione per passare un MQMD version-2 . Controllare la logica dell'applicazione per assicurarsi che il campo *Version* in MQMD sia stato impostato su MQMD_VERSION_2. In alternativa, eliminare l'opzione che richiede MQMD version-2 .

2258 (08D2) (RC2258): MQRC_GROUP_ID_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 per inserire un messaggio dell'elenco di distribuzione che è anche un messaggio in un gruppo, un segmento di messaggio o ha una segmentazione consentita, ma è stata specificata una combinazione di opzioni e valori non valida. Tutte le seguenti condizioni sono vere:

- MQPMO_LOGICAL_ORDER non è specificato nel campo *Options* in MQPMO.
- Il numero di record MQPMR forniti da MQPMO è troppo basso oppure il campo *GroupId* non è presente nei record MQPMR.
- Uno o più dei seguenti indicatori è specificato nel campo *MsgFlags* in MQMD o MQMDE:
 - MQMF_SEGMENTAZIONE_CONSENTITA
 - MQMF_*_MSG_IN_GROUP
 - MQMF_*_SEGMENTO
- Il campo *GroupId* in MQMD o MQMDE non è MQGI_NONE.

Questa combinazione di opzioni e valori risulterebbe nello stesso identificativo di gruppo utilizzato per tutte le destinazioni nell'elenco di distribuzione; ciò non è consentito dal gestore code.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQGI_NONE per il campo *GroupId* in MQMD o MQMDE. In alternativa, se la chiamata è MQPUT, specificare MQPMO_LOGICAL_ORDER nel campo *Options* in MQPMO.

2259 (08D3) (RC2259): MQRC_INCONSISTENT_BROWSE

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_BROWSE_NEXT specificata, ma la specifica dell'opzione MQGMO_LOGICAL_ORDER per la chiamata è diversa dalla specifica di tale opzione per la chiamata precedente per l'handle della coda. Entrambe le chiamate devono specificare MQGMO_LOGICAL_ORDER o nessuna delle due deve specificare MQGMO_LOGICAL_ORDER.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Aggiungere o rimuovere l'opzione MQGMO_LOGICAL_ORDER come appropriato. In alternativa, per passare dall'ordine logico all'ordine fisico, specificare l'opzione MQGMO_BROWSE_FIRST per riavviare la scansione dall'inizio della coda, omettendo o specificando MQGMO_LOGICAL_ORDER come richiesto.

2260 (08D4) (RC2260): MQRC_XQH_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma i dati del messaggio contengono una struttura MQXQH non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQXQH_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQXQH_VERSION_1.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2261 (08D5) (RC2261): MQRC_SRC_ENV_ERROR

Spiegazione

Questo motivo si verifica quando un'uscita canale che elabora i messaggi di riferimento rileva un errore nei dati dell'ambiente di origine di un'intestazione del messaggio di riferimento (MQRMH). Si verifica una delle seguenti condizioni:

- *SrcEnvLength* è minore di zero.
- *SrcEnvLength* è maggiore di zero, ma non ci sono dati dell'ambiente di origine.
- *SrcEnvLength* è maggiore di zero, ma *SrcEnvOffset* è negativo, zero o inferiore alla lunghezza della parte fissa di MQRMH.
- *SrcEnvLength* è maggiore di zero, ma *SrcEnvOffset* più *SrcEnvLength* è maggiore di *StrucLength*.

L'uscita restituisce questo motivo nel campo *Feedback* della struttura MQCXP. Se viene richiesto un report di eccezioni, questo viene copiato nel campo *Feedback* dell'MQMD associato al report.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare correttamente i dati di ambiente di origine.

2262 (08D6) (RC2262): MQRC_SRC_NAME_ERROR

Spiegazione

Questo motivo si verifica quando un'uscita del canale che elabora i messaggi di riferimento rileva un errore nei dati del nome origine di un'intestazione del messaggio di riferimento (MQRMH). Si verifica una delle seguenti condizioni:

- *SrcNameLength* è minore di zero.
- *SrcNameLength* è maggiore di zero, ma non sono presenti dati del nome origine.
- *SrcNameLength* è maggiore di zero, ma *SrcNameOffset* è negativo, zero o inferiore alla lunghezza della parte fissa di MQRMH.
- *SrcNameLength* è maggiore di zero, ma *SrcNameOffset* più *SrcNameLength* è maggiore di *StrucLength*.

L'uscita restituisce questo motivo nel campo *Feedback* della struttura MQCXP. Se viene richiesto un report di eccezioni, questo viene copiato nel campo *Feedback* dell'MQMD associato al report.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare correttamente i dati del nome origine.

2263 (08D7) (RC2263): MQRC_DEST_ENV_ERROR

Spiegazione

Questo motivo si verifica quando un'uscita canale che elabora i messaggi di riferimento rileva un errore nei dati dell'ambiente di destinazione di un'intestazione del messaggio di riferimento (MQRMH). Si verifica una delle seguenti condizioni:

- *DestEnvLength* è minore di zero.
- *DestEnvLength* è maggiore di zero, ma non ci sono dati di ambiente di destinazione.
- *DestEnvLength* è maggiore di zero, ma *DestEnvOffset* è negativo, zero o inferiore alla lunghezza della parte fissa di MQRMH.
- *DestEnvLength* è maggiore di zero, ma *DestEnvOffset* più *DestEnvLength* è maggiore di *StrucLength*.

L'uscita restituisce questo motivo nel campo *Feedback* della struttura MQCXP. Se viene richiesto un report di eccezioni, questo viene copiato nel campo *Feedback* dell'MQMD associato al report.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare correttamente i dati dell'ambiente di destinazione.

2264 (08D8) (RC2264): MQRC_DEST_NAME_ERROR

Spiegazione

Questo motivo si verifica quando un'uscita canale che elabora i messaggi di riferimento rileva un errore nei dati del nome di destinazione di una intestazione del messaggio di riferimento (MQRMH). Si verifica una delle seguenti condizioni:

- *DestNameLength* è minore di zero.
- *DestNameLength* è maggiore di zero, ma non ci sono dati del nome di destinazione.
- *DestNameLength* è maggiore di zero, ma *DestNameOffset* è negativo, zero o inferiore alla lunghezza della parte fissa di MQRMH.
- *DestNameLength* è maggiore di zero, ma *DestNameOffset* più *DestNameLength* è maggiore di *StrucLength*.

L'uscita restituisce questo motivo nel campo *Feedback* della struttura MQCXP. Se viene richiesto un report di eccezioni, questo viene copiato nel campo *Feedback* dell'MQMD associato al report.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare correttamente i dati del nome destinazione.

2265 (08D9) (RC2265): MQRC_TM_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma i dati del messaggio contengono una struttura MQTM non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQTM_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQTM_VERSION_1.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2266 (08DA) (RC2266): MQRC_CLUSTER_EXIT_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQPUT o MQPUT1 per aprire o inserire un messaggio in una coda del cluster, ma l'uscita del carico di lavoro del cluster definita dall'attributo *ClusterWorkloadExit* del gestore code non è riuscita in modo imprevisto o non ha risposto in tempo. Le chiamate MQOPEN, MQPUT e MQPUT1 successive per questo gestore code vengono elaborate come se l'attributo *ClusterWorkloadExit* fosse vuoto.

- Su z/OS, un messaggio che fornisce ulteriori informazioni sull'errore viene scritto nel log di sistema, ad esempio il messaggio CSQV455E o CSQV456E.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare l'uscita del carico di lavoro del cluster per assicurarsi che sia stata scritta correttamente.

2267 (08DB) (RC2267): MQRC_CLUSTER_EXIT_LOAD_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN o MQCONNX per connettersi a un gestore code, ma il gestore code non è stato in grado di caricare l'uscita del carico di lavoro del cluster. L'esecuzione continua senza l'uscita del workload del cluster.

- Su z/OS, se non è possibile caricare l'uscita del carico di lavoro del cluster, viene scritto un messaggio nel log di sistema, ad esempio il messaggio CSQV453I. L'elaborazione continua come se l'attributo *ClusterWorkloadExit* fosse vuoto.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Verificare che l'attributo *ClusterWorkloadExit* del gestore code abbia il valore corretto e che l'uscita sia stata installata nel percorso corretto.

2268 (08DC) (RC2268): MQRC_CLUSTER_PUT_INIBITO

Spiegazione

Una chiamata MQOPEN con le opzioni MQOO_OUTPUT e MQOOO_BIND_ON_OPEN attive è stata emessa per una coda cluster, ma la chiamata non è riuscita perché tutte le seguenti condizioni sono vere:

- Tutte le istanze della coda cluster sono attualmente inibite dall'inserimento (vale a dire, tutte le istanze della coda hanno l'attributo *InhibitPut* impostato su MQQA_PUT_INIBITED).
- Non esiste alcuna istanza locale della coda. (Se è presente un'istanza locale, la chiamata MQOPEN ha esito positivo, anche se l'istanza locale è di tipo put - inibito.)
- Non è presente alcuna uscita del carico di lavoro del cluster per la coda oppure è presente un'uscita del carico di lavoro del cluster ma non ha scelto un'istanza della coda. (Se l'uscita del carico di lavoro del cluster non sceglie un'istanza della coda, la chiamata MQOPEN ha esito positivo, anche se tale istanza è di tipo put - inibito.)

Se l'opzione MQOO_BIND_NOT_FIXED è specificata nella chiamata MQOPEN, la chiamata può avere esito positivo anche se tutte le code nel cluster sono di tipo put - inibizione. Tuttavia, una chiamata MQPUT successiva potrebbe avere esito negativo se tutte le code sono ancora con immissione inibita al momento della chiamata MQPUT.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se la progettazione del sistema consente di inibire le richieste di inserimento per brevi periodi, ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, determinare il motivo per cui tutte le code nel cluster sono immesse.

2269 (08DD) (RC2269): MQRC_CLUSTER_RESOURCE_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQPUT o MQPUT1 per una coda del cluster, ma si è verificato un errore durante il tentativo di utilizzare una risorsa richiesta per il cluster.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Eeguire quanto segue:

- Verificare che SYSTEM.CLUSTER.* le code non sono bloccate o piene.

- Controllare le code di eventi per eventuali eventi relativi al SISTEMA SYSTEM.CLUSTER.* le code, in quanto queste possono fornire indicazioni sulla natura dell'errore.
- Verificare che il gestore code del contenitore sia disponibile.
- Su z/OS, controllare la console per individuare i segni dell'errore, ad esempio le serie di pagine complete.

2270 (08DE) (RC2270): MQRC_NO_DESTINATIONS_AVAILABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 per inserire un messaggio in una coda cluster, ma al momento della chiamata non vi erano più istanze della coda nel cluster. Non è stato quindi possibile inviare il messaggio.

Questa situazione può verificarsi quando si specifica MQOO_BIND_NOT_FIXED nella chiamata MQOPEN che apre la coda oppure quando si utilizza MQPUT1 per inserire il messaggio.

Questo codice motivo può verificarsi anche quando si esegue il comando REFRESH CLUSTER. Consultare [Problemi dell'applicazione visualizzati durante l'esecuzione di REFRESH CLUSTER](#).

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare la definizione della coda e lo stato della coda per stabilire perché tutte le istanze della coda sono state rimosse dal cluster. Risolvere il problema ed eseguire nuovamente l'applicazione.

2271 (08DF) (RC2271): MQRC_CONN_TAG_IN_USE

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQCONNX specificando una delle opzioni MQCNO_*_CONN_TAG_*, ma la chiamata non è riuscita perché la tag di connessione specificata da *ConnTag* in MQCNO è utilizzata da un processo o thread attivo oppure esiste un'unità di lavoro non risolta che fa riferimento a questa tag di connessione.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Il problema è probabilmente transitorio. L'applicazione deve attendere un breve periodo e ritentare l'operazione.

2272 (08E0) (RC2272): MQRC_PARTIALLY_CONVERTED

Spiegazione

Su una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_CONVERT inclusa nel parametro *GetMsgOpts*, non è stato possibile convertire una o più strutture di intestazione MQ nei dati del messaggio nella codifica o nella serie di caratteri di destinazione specificata. In questa situazione, la struttura dell'intestazione MQ viene convertita nella codifica e nella serie di caratteri del gestore code e i dati dell'applicazione nel messaggio vengono convertiti nella codifica e nella serie di caratteri di destinazione. Al ritorno dalla chiamata, i valori restituiti nei diversi campi *CodedCharSetId* e *Encoding* nel parametro *MsgDesc* e nelle strutture dell'intestazione MQ indicano la serie di caratteri e la codifica che si applicano a ciascuna parte del messaggio. La chiamata viene completata con MQCC_WARNING.

Questo codice di errore di solito si verifica quando la serie di caratteri di destinazione specificata è una serie che fa sì che le stringhe di carattere nelle strutture dell'intestazione MQ si espandano oltre le lunghezze dei relativi campi. La serie di caratteri Unicode UCS-2 è un esempio di serie di caratteri che causa questa situazione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se questa è una situazione prevista, non è richiesta alcuna azione correttiva.

Se si tratta di una situazione imprevista, verificare che le strutture di intestazione di MQ contengano dati validi. In caso contrario, specificare come serie di caratteri di destinazione una serie di caratteri che non provochi l'espansione delle stringhe.

2273 (08E1) (RC2273): MQRC_CONNECTION_ERROR

Spiegazione

Una chiamata MQCONN o MQCONNX non è riuscita per uno dei motivi riportati di seguito:

- Le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono la connessione in base al tipo di applicazione utilizzata.
- Il modulo del parametro di sistema non è allo stesso livello di rilascio del gestore code.
- L'iniziatore del canale non è allo stesso livello di rilascio del gestore code.
- Il gestore code ha rilevato un errore interno.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Nessuno, se le opzioni di installazione e personalizzazione scelte per IBM MQ non consentono l'utilizzo di tutte le funzioni.

In caso contrario, se ciò si verifica durante l'avvio dell'iniziatore di canali, assicurarsi che il gestore code e l'iniziatore di canali siano entrambi allo stesso livello di rilascio e che le relative procedure JCL dell'attività avviata specifichino lo stesso livello di librerie di programma IBM MQ; se ciò si verifica durante l'avvio del gestore code, modificare di nuovo il modulo dei parametri di sistema (CSQZPARM) per assicurarsi che sia al livello corretto. Se il problema persiste, contattare il centro di supporto IBM.

2274 (08E2) (RC2274): MQRC_OPTION_ENVIRONMENT_ERROR

Spiegazione

Una chiamata MQGET con l'opzione MQGMO_MARK_SKIP_BACKOUT specificata è stata emessa da una procedura memorizzata Db2 . La chiamata non è riuscita perché non è possibile utilizzare l'opzione MQGMO_MARK_SKIP_BACKOUT da una procedura memorizzata Db2 .

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere l'opzione MQGMO_MARK_SKIP_BACKOUT dalla chiamata MQGET.

2277 (08E5) (RC2277): MQRC_CD_ERROR

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQCONN per connettersi a un gestore code, ma la struttura di definizione del canale MQCD indicata dal campo *ClientConnOffset* o *ClientConnPtr* in MQCNO contiene dati non validi. Consultare il log degli errori per ulteriori informazioni sulla natura dell'errore.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di input nella struttura MQCD siano impostati correttamente.

2278 (08E6) (RC2278): MQRC_CLIENT_CONN_ERROR

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQCONN per connettersi a un gestore code, ma la struttura di definizione del canale MQCD non viene specificata correttamente. Si applica una delle seguenti condizioni:

- *ClientConnOffset* non è zero e *ClientConnPtr* non è zero e non è il puntatore null.
- *ClientConnPtr* non è un puntatore valido.
- *ClientConnPtr* o *ClientConnOffset* punta all'archiviazione che non è accessibile.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi. Si verifica anche nelle applicazioni Java quando viene specificata una tabella CCDT (client channel definition table) per determinare il nome del canale, ma non è possibile trovare la tabella stessa.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che almeno uno tra *ClientConnOffset* e *ClientConnPtr* sia zero. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile. Assicurarsi che l'URL della tabella di definizione del canale client sia corretta.

2279 (08E7) (RC2279): MQRC_CHANNEL_STOPPED_BY_USER

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando il canale è stato arrestato da un operatore. Il qualificatore del motivo identifica i motivi dell'arresto.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Canale arrestato dall'utente” a pagina 146](#).

2280 (08E8) (RC2280): MQRC_HCONFIG_ERROR

Spiegazione

L'handle di configurazione *Hconfig* specificato sulla chiamata MQXEP o MQZEP non è valido. La chiamata MQXEP viene emessa da una funzione API exit; la chiamata MQZEP viene emessa da un servizio installabile.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare l'handle di configurazione fornito dal gestore code:

- Nella chiamata MQXEP, utilizzare l'handle passato nel campo *Hconfig* della struttura MQAXP.
- Nella chiamata MQZEP, utilizzare l'handle passato alla funzione di configurazione del servizio installabile nella chiamata di inizializzazione del componente. Per ulteriori informazioni sui servizi installabili, consultare [Servizi e componenti installabili per UNIX, Linux e Windows](#).

2281 (08E9) (RC2281): MQRC_FUNCTION_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQXEP o MQZEP, ma l'identificativo della funzione *Function* specificato nella chiamata non è valido o non è supportato dal servizio installabile che si sta configurando.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Eeguire quanto segue:

- Per la chiamata MQXEP, specifica uno dei valori MQXF_ *.
- Per la chiamata MQZEP, specificare un valore MQZID_ * che sia valido per il servizio installabile da configurare. Consultare [MQZEP](#) per stabilire quali valori sono validi.

2282 (08EA) (RC2282): MQRC_CHANNEL_STARTED

Spiegazione

È possibile che si sia verificata una delle seguenti situazioni:

- Un operatore ha emesso un comando di avvio canale.
- Un'istanza di un canale è stata stabilita correttamente. Questa condizione viene rilevata quando la negoziazione dei dati iniziali è completa ed è stata eseguita la risincronizzazione, se necessario, in modo che il trasferimento del messaggio possa procedere.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente “Canale avviato” a pagina 141.

2283 (08EB) (RC2283): MQRC_CHANNEL_STOPPED

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando il canale è stato arrestato. Il qualificatore del motivo identifica i motivi dell'arresto.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente “Canale arrestato” a pagina 142.

2284 (08EC) (RC2284): MQRC_CHANNEL_CONV_ERROR

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando un canale non è in grado di eseguire la conversione dei dati e la chiamata MQGET per richiamare un messaggio dalla coda di trasmissione ha generato un errore di conversione dei dati. Il codice di errore della conversione identifica il motivo dell'errore.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Errore conversione canale” a pagina 132](#).

2285 (08ED) (RC2285): MQRC_SERVICE_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Questo motivo deve essere restituito da un componente del servizio installabile quando non è possibile eseguire l'azione richiesta perché il servizio sottostante richiesto non è disponibile.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rendere disponibile il servizio sottostante.

2286 (08EE) (RC2286): MQRC_INITIALIZATION_FAILED

Spiegazione

Questo motivo dovrebbe essere restituito da un componente di servizio installabile quando il componente non è in grado di completare l'inizializzazione correttamente.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere l'errore e ripetere l'operazione.

2287 (08EF) (RC2287): MQRC_TERMINATION_FAILED

Spiegazione

Questo motivo deve essere restituito da un componente di servizio installabile quando il componente non è in grado di completare correttamente la chiusura.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere l'errore e ripetere l'operazione.

2288 (08F0) (RC2288): MQRC_UNKNOWN_Q_NAME

Spiegazione

Questo motivo deve essere restituito dal componente del servizio installabile MQZ_LOOKUP_NAME quando il nome specificato per il parametro *QName* non viene riconosciuto.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Nessuna. Consultare [Servizi e componenti installabili per UNIX, Linux e Windows](#) per ulteriori informazioni sui servizi installabili.

2289 (08F1) (RC2289): MQRC_SERVICE_ERROR

Spiegazione

Questo motivo deve essere restituito da un componente del servizio installabile quando il componente rileva un errore non previsto.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere l'errore e ripetere l'operazione.

2290 (08F2) (RC2290): MQRC_Q_ALREADY_EXISTS

Spiegazione

Questo motivo deve essere restituito dal componente del servizio installabile MQZ_INSERT_NAME quando la coda specificata dal parametro *QName* è già definita nel servizio nomi.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Nessuna. Consultare [Servizi e componenti installabili per UNIX, Linux e Windows](#) per ulteriori informazioni sui servizi installabili.

2291 (08F3) (RC2291): MQRC_USER_ID_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Questo motivo deve essere restituito dal componente del servizio installabile MQZ_FIND_USERID quando non è possibile determinare l'ID utente.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Nessuna. Consultare [Servizi e componenti installabili per UNIX, Linux e Windows](#) per ulteriori informazioni sui servizi installabili.

2292 (08F4) (RC2292): MQRC_UNKNOWN_ENTITY

Spiegazione

Questo motivo deve essere restituito dal componente del servizio installabile dell'autorità quando il nome specificato dal parametro *EntityName* non viene riconosciuto.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che l'entità sia stata definita.

2294 (08F6) (RC2294): MQRC_UNKNOWN_REF_OBJECT

Spiegazione

Questo motivo deve essere restituito dal componente del servizio installabile MQZ_COPY_ALL_AUTHORITY quando il nome specificato dal parametro *RefObjectName* non viene riconosciuto.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che l'oggetto di riferimento sia definito. Consultare [Servizi e componenti installabili per UNIX, Linux e Windows](#) per ulteriori informazioni sui servizi installabili.

2295 (08F7) (RC2295): MQRC_CHANNEL_ACTIVATED

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando un canale che era in attesa di diventare attivo e per il quale è stato generato un evento Canale non attivato, è ora in grado di diventare attivo perché uno slot attivo è stato rilasciato da un altro canale.

Questo evento non viene generato per un canale che può diventare attivo senza attendere il rilascio di uno slot attivo.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Canale attivato”](#) a pagina 125.

2296 (08F8) (RC2296): MQRC_CHANNEL_NOT_ACTIVATED

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando un canale deve diventare attivo, perché è in fase di avvio o perché sta per effettuare un altro tentativo di stabilire una connessione con il partner. Tuttavia, non è in grado di farlo perché è stato raggiunto il limite sul numero di canali attivi.

- Su z/OS, il numero massimo di canali attivi viene fornito dall'attributo del gestore code ACTCHL.
- In altri ambienti, il numero massimo di canali attivi viene fornito dal parametro MaxActiveChannels nel file qm.ini .

Il canale attende finché non è in grado di assumere il controllo di uno slot attivo rilasciato quando un altro canale cessa di essere attivo. In quel momento viene generato un evento Canale attivato.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Canale non attivato”](#) a pagina 134.

2297 (08F9) (RC2297): MQRC_UOW_CANCELED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQI, ma l'unità di lavoro (transazione TM/MP) utilizzata per l'operazione MQ è stata annullata. Questa operazione potrebbe essere stata eseguita da TM/MP stesso (ad esempio, a causa dell'esecuzione della transazione troppo lunga o del superamento delle dimensioni della traccia di controllo) o dal programma di applicazione che ha emesso una ABORT_TRANSACTION. Tutti gli aggiornamenti eseguiti alle risorse di proprietà del gestore code vengono sottoposti a backout.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Fare riferimento al manuale *Transaction Management Operations Guide* del sistema operativo per determinare il modo in cui il Gestore transazioni può essere regolato per evitare il problema del superamento dei limiti di sistema.

2298 (08FA) (RC2298): MQRC_FUNCTION_NOT_SUPPORTED

Spiegazione

La funzione richiesta non è disponibile nell'ambiente corrente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere la chiamata dall'applicazione.

Questo codice motivo può essere utilizzato quando la chiamata richiede risorse o funzionalità limitate dall'impostazione OPMODE del gestore code.

Se si riceve questo codice motivo con la connessione del gruppo CICS, verificare che l'attributo GROUPUR del gestore code sia abilitato.

2299 (08FB) (RC2299): MQRC_SELECTOR_TYPE_ERROR

Spiegazione

Il parametro *Selector* ha il tipo di dati errato; deve essere di tipo Long.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Dichiarare il parametro *Selector* come Long.

2300 (08FC) (RC2300): MQRC_COMMAND_TYPE_ERROR

Spiegazione

È stata emessa la chiamata mqExecute , ma il valore dell'elemento dati MQIASY_TYPE nel contenitore di gestione non è MQCFT_COMMAND.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che l'elemento dati MQIASY_TYPE nel contenitore di gestione abbia valore MQCFT_COMMAND.

2301 (08FD) (RC2301): MQRC_MULTIPLE_INSTANCE_ERROR

Spiegazione

Il parametro *Selector* specifica un selettore di sistema (uno dei valori MQIASY_*), ma il valore del parametro *ItemIndex* non è MQIND_NONE. Nel contenitore può esistere una sola istanza di ciascun selettore di sistema.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQIND_NONE per il parametro *ItemIndex*.

2302 (08FE) (RC2302): MQRC_SYSTEM_ITEM_NOT_ALTERABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata per modificare il valore di un elemento dati di sistema in un contenitore (un elemento dati con uno dei selettori MQIASY_*), ma la chiamata non è riuscita perché l'elemento dati non può essere modificato dall'applicazione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare il selettore di un elemento dati definito dall'utente oppure rimuovere la chiamata.

2303 (08FF) (RC2303): MQRC_BAG_CONVERSION_ERROR

Spiegazione

È stata emessa la chiamata mqBufferToBag o mqGetBag, ma non è stato possibile convertire i dati nel buffer o nel messaggio in un contenitore. Ciò si verifica quando i dati da convertire non sono PCF validi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare la logica dell'applicazione che ha creato il buffer o il messaggio per accertarsi che il buffer o messaggio contenga PCF validi.

Se il messaggio contiene PCF non valido, non è possibile richiamare il messaggio utilizzando la chiamata Bag mqGet:

- Se è stata specificata una delle opzioni MQGMO_BROWSE_*, il messaggio rimane sulla coda e può essere recuperato utilizzando la chiamata MQGET.
- In altri casi, il messaggio è già stato rimosso dalla coda ed eliminato. Se il messaggio è stato richiamato all'interno di un'unità di lavoro, è possibile eseguire il backout dell'unità di lavoro e il richiamo del messaggio utilizzando la chiamata MQGET.

2304 (0900) (RC2304): MQRC_SELECTOR_OUT_OF_RANGE

Spiegazione

Il parametro *Selector* ha un valore non compreso nell'intervallo valido per la chiamata. Se la borsa è stata creata con l'opzione MQCBO_CHECK_SELECTORS:

- Per la chiamata `mqAddInteger`, il valore deve essere compreso nell'intervallo tra `MQIA_FIRST` e `MQIA_LAST`.
- Per la chiamata `mqAddString`, il valore deve essere compreso tra `MQCA_FIRST` e `MQCA_LAST`.

Se il bag non è stato creato con l'opzione `MQCBO_CHECK_SELECTORS`:

- Il valore deve essere maggiore o uguale a zero.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

2305 (0901) (RC2305): MQRC_SELECTOR_NOT_UNIQUE

Spiegazione

Il valore del parametro *ItemIndex* è `MQIND_NONE`, ma il contenitore contiene più di un elemento dati con il valore selettore specificato dal parametro *Selector*. `MQIND_NONE` richiede che il contenitore contenga solo una ricorrenza del selettore specificato.

Questo codice di errore si verifica anche sulla chiamata `mqExecute` quando il contenitore di gestione contiene due o più ricorrenze di un selettore per un parametro richiesto che consente una sola ricorrenza.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare la logica dell'applicazione che ha creato il contenitore. Se corretto, specificare per *ItemIndex* un valore uguale o superiore a zero e aggiungere la logica dell'applicazione per elaborare tutte le ricorrenze del selettore nel contenitore.

Esaminare la descrizione del comando di gestione immesso e verificare che tutti i parametri richiesti siano definiti correttamente nel contenitore.

2306 (0902) (RC2306): MQRC_INDEX_NOT_PRESENT

Spiegazione

L'indice specificato non è presente:

- Per un contenitore, ciò significa che il contenitore contiene uno o più elementi dati che hanno il valore selettore specificato dal parametro *Selector*, ma nessuno di essi ha il valore indice specificato dal parametro *ItemIndex*. L'elemento dati identificato dai parametri *Selector* e *ItemIndex* deve esistere nel contenitore.
- Per un elenco nomi, ciò significa che il parametro di indice è troppo grande e non rientra nell'intervallo di valori validi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare l'indice di un elemento dati che esiste nel contenitore o nell'elenco nomi. Utilizzare la chiamata `mqCountItems` per determinare il numero di elementi dati con il selettore specificato che esistono nel contenitore o il metodo `nameCount` per determinare il numero di nomi nell'elenco nomi.

2307 (0903) (RC2307): MQRC_STRING_ERROR

Spiegazione

Il parametro *String* non è valido. Il puntatore di parametro non è valido oppure punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2308 (0904) (RC2308): MQRC_ENCODING_NOT_SUPPORTED

Spiegazione

Il campo *Encoding* nel descrittore del messaggio MQMD contiene un valore non supportato:

- Per la chiamata di borsa `mqPut`, il campo in errore risiede nel parametro *MsgDesc* della chiamata.
- Per la chiamata `Bag mqGet`, il campo in errore si trova in:
 - Il parametro *MsgDesc* della chiamata se è stata specificata l'opzione `MQGMO_CONVERT`.
 - Il descrittore del messaggio che sta per essere richiamato se `MQGMO_CONVERT` *non* è stato specificato.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Il valore deve essere `MQENC_NATIVE`.

Se il valore del campo *Encoding* nel messaggio non è valido, non è possibile richiamare il messaggio utilizzando la chiamata `Bag mqGet`:

- Se è stata specificata una delle opzioni `MQGMO_BROWSE_*`, il messaggio rimane sulla coda e può essere recuperato utilizzando la chiamata `MQGET`.
- In altri casi, il messaggio è già stato rimosso dalla coda ed eliminato. Se il messaggio è stato richiamato all'interno di un'unità di lavoro, è possibile eseguire il backout dell'unità di lavoro e il richiamo del messaggio utilizzando la chiamata `MQGET`.

2309 (0905) (RC2309): MQRC_SELECTOR_NOT_PRESENT

Spiegazione

Il parametro *Selector* specifica un selettore che non esiste nel contenitore.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un selettore che esiste nel contenitore.

2310 (0906) (RC2310): MQRC_OUT_SELECTOR_ERROR

Spiegazione

Il parametro *OutSelector* non è valido. Il puntatore di parametro non è valido oppure punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2311 (0907) (RC2311): MQRC_STRING_TRUNCATED

Spiegazione

La stringa restituita dalla chiamata è troppo lunga per rientrare nel buffer fornito. La stringa è stata troncata per adattarsi al buffer.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se è richiesta l'intera stringa, fornire un buffer più grande. Nella chiamata stringa *mqInquire*, il parametro *StringLength* viene impostato dalla chiamata per indicare la dimensione del buffer richiesta per adattare la stringa senza troncatura.

2312 (0908) (RC2312): MQRC_SELECTOR_WRONG_TYPE

Spiegazione

Un elemento di dati con il selettore specificato esiste nel contenitore, ma ha un tipo di dati che è in conflitto con il tipo di dati implicato dalla chiamata utilizzata. Ad esempio, l'elemento dati potrebbe avere un tipo di dati intero, ma la chiamata utilizzata potrebbe essere *mqSetString*, che implica un tipo di dati carattere.

Questo codice di errore si verifica anche sulle chiamate *mqBagToBuffer*, *mqExecute* *mqPutBag* quando *mqAddString* o *mqSetString* è stato utilizzato per aggiungere l'elemento di dati MQIACF_QUIRY al bag.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Per le chiamate mqSetInteger e mqSetString, specificare MQIND_ALL per il parametro *ItemIndex* per eliminare dal contenitore tutte le ricorrenze esistenti del selettore specificato prima di creare la nuova ricorrenza con il tipo di dati richiesto.

Per le chiamate mqInquireBag, mqInquireInteger e mqInquireString, utilizzare la chiamata mqInquireItemInfo per determinare il tipo di dati dell'elemento con il selettore specificato, quindi utilizzare la chiamata appropriata per determinare il valore dell'elemento dati.

Per le chiamate mqBagToBuffer, mqExecute mqPutBag, assicurarsi che l'elemento di dati MQIACF_QUIRY venga aggiunto al bag utilizzando le chiamate mqAddInteger o mqSetInteger.

2313 (0909) (RC2313): MQRC_INCONSISTITEM_TYPE

Spiegazione

La chiamata mqAddInteger o mqAddString è stata emessa per aggiungere un'altra ricorrenza del selettore specificato al contenitore, ma il tipo di dati di questa ricorrenza differiva dal tipo di dati della prima ricorrenza.

Questo motivo può verificarsi anche nelle chiamate mqBufferToBag e mqGetBag, dove indica che la PCF nel buffer o nel messaggio contiene un selettore che si verifica più di una volta ma con tipi di dati incongruenti.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Per le chiamate mqAddInteger e mqAddString, utilizzare la chiamata appropriata al tipo di dati della prima ricorrenza di tale selettore nel contenitore.

Per le chiamate di mqBufferToBag e mqGetBag, controllare la logica dell'applicazione che ha creato il buffer o ha inviato il messaggio per assicurarsi che i selettori a più ricorrenze si verifichino con un solo tipo di dati. Un messaggio che contiene una combinazione di tipi di dati per un selettore non può essere richiamato utilizzando la chiamata Bag mqGet:

- Se è stata specificata una delle opzioni MQGMO_BROWSE_*, il messaggio rimane sulla coda e può essere recuperato utilizzando la chiamata MQGET.
- In altri casi, il messaggio è già stato rimosso dalla coda ed eliminato. Se il messaggio è stato richiamato all'interno di un'unità di lavoro, è possibile eseguire il backout dell'unità di lavoro e il richiamo del messaggio utilizzando la chiamata MQGET.

2314 (090A) (RC2314): MQRC_INDEX_ERROR

Spiegazione

Un parametro indice per una chiamata o un metodo ha un valore non valido. Il valore deve essere maggiore o uguale a zero. Per le chiamate bag, è possibile anche specificare alcuni valori MQIND_*:

- Per l'elemento mqDelete, le chiamate mqSetInteger e mqSetString, MQIND_ALL e MQIND_NONE sono valide.
- Per le chiamate mqInquire, mqInquireInteger, mqInquireString e mqInquireItemInfo, MQIND_NONE è valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

2315 (090B) (RC2315): MQRC_SYSTEM_BAG_NOT_ALTERABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata per aggiungere un elemento di dati a un contenitore, modificare il valore di un elemento di dati esistente in un contenitore o richiamare un messaggio in un contenitore, ma la chiamata non è riuscita perché il contenitore è uno di quelli creati dal sistema come risultato di una precedente chiamata mqExecute . I bag di sistema non possono essere modificati dall'applicazione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare l'handle di un contenitore creato dall'applicazione o rimuovere la chiamata.

2316 (090C) (RC2316): MQRC_ITEM_COUNT_ERROR

Spiegazione

La chiamata Bag mqTruncate è stata emessa, ma il parametro *ItemCount* specifica un valore non valido. Il valore è minore di zero o maggiore del numero di elementi dati definiti dall'utente nel contenitore.

Questo motivo si verifica anche sulla chiamata mqCountItems se il puntatore del parametro non è valido o punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido. Utilizzare la chiamata mqCountItems per determinare il numero di elementi dati definiti dall'utente nel contenitore.

2317 (090D) (RC2317): MQRC_FORMAT_NOT_SUPPORTED

Spiegazione

Il campo *Format* nel descrittore del messaggio MQMD contiene un valore non supportato:

- In un messaggio di gestione, il formato deve essere uno dei seguenti: MQFMT_ADMIN, MQFMT_EVENT, MQFMT_PCF. Per la chiamata di borsa mqPut, il campo in errore risiede nel parametro *MsgDesc* della chiamata. Per la chiamata Bag mqGet, il campo in errore si trova nel descrittore del messaggio che sta per essere richiamato.
- Su z/OS, il messaggio è stato inserito nella coda di immissione comandi con un valore di formato MQFMT_ADMIN, ma la versione di MQ utilizzata non supporta tale formato per i comandi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se l'errore si è verificato durante l'inserimento di un messaggio, correggere il valore del formato.

Se l'errore si è verificato durante il richiamo di un messaggio, il messaggio non può essere richiamato utilizzando la chiamata Bag mqGet:

- Se è stata specificata una delle opzioni MQGMO_BROWSE_*, il messaggio rimane sulla coda e può essere recuperato utilizzando la chiamata MQGET.
- In altri casi, il messaggio è già stato rimosso dalla coda ed eliminato. Se il messaggio è stato richiamato all'interno di un'unità di lavoro, è possibile eseguire il backout dell'unità di lavoro e il richiamo del messaggio utilizzando la chiamata MQGET.

2318 (090E) (RC2318): MQRC_SELECTOR_NOT_SUPPORTED

Spiegazione

Il parametro *Selector* specifica un valore che è un selettore di sistema (un valore negativo), ma il selettore di sistema non è supportato dalla chiamata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore di selettore supportato.

2319 (090F) (RC2319): MQRC_ITEM_VALUE_ERROR

Spiegazione

È stata emessa la chiamata mqInquireBag o mqInquireInteger, ma il parametro *ItemValue* non è valido. Il puntatore di parametro non è valido oppure punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2320 (0910) (RC2320): MQRC_HBAG_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata che ha un parametro che è un handle bag, ma l'handle non è valido. Per i parametri di emissione, questo motivo si verifica anche se il puntatore del parametro non è valido o punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2321 (0911) (RC2321): MQRC_PARAMETER_MISSING

Spiegazione

Un messaggio di amministrazione richiede un parametro che non sia presente nel contenitore di amministrazione. Questo codice di errore si verifica solo per i bag creati con le opzioni MQCBO_ADMIN_BAG o MQCBO_REORDER_AS_REQUIRED.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rivedere la descrizione del comando di gestione immesso e verificare che tutti i parametri richiesti siano presenti nel contenitore.

2322 (0912) (RC2322): MQRC_CMD_SERVER_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Il server dei comandi che elabora i comandi di gestione non è disponibile.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Avviare il server dei comandi.

2323 (0913) (RC2323): MQRC_STRING_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Il parametro *StringLength* non è valido. Il puntatore di parametro non è valido oppure punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2324 (0914) (RC2324): MQRC_INQUIRY_COMMAND_ERROR

Spiegazione

La chiamata di interrogazione mqAdd è stata utilizzata in precedenza per aggiungere selettori di attributi al bag, ma il codice di comando da utilizzare per la chiamata al Bag mqBagToBuffer, mqExecuteo mqPutnon è riconosciuto. Di conseguenza, non è possibile generare il messaggio PCF corretto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere le chiamate mqAddInquiry e utilizzare invece la chiamata numero intero mqAddcon i selettori MQIACF_ * _ATTRS o MQIACH_ * _ATTRS appropriati.

2325 (0915) (RC2325): MQRC_NESTED_BAG_NOT_SUPPORTED

Spiegazione

Un bag che viene immesso nella chiamata contiene dei bag nidificati. I bag nidificati sono supportati solo per i bag emessi dalla chiamata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Utilizzare un contenitore differente come input per la chiamata.

2326 (0916) (RC2326): MQRC_BAG_WRONG_TYPE

Spiegazione

Il parametro *Bag* specifica l'handle di un bag che ha il tipo errato per la chiamata. Il contenitore deve essere un contenitore di gestione, ossia deve essere creato con l'opzione MQCBO_ADMIN_BAG specificata nella chiamata al contenitore mqCreate.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare l'opzione MQCBO_ADMIN_BAG quando viene creato il contenitore.

2327 (0917) (RC2327): MQRC_ITEM_TYPE_ERROR

Spiegazione

La chiamata mqInquireItemInfo è stata emessa, ma il parametro *ItemType* non è valido. Il puntatore di parametro non è valido oppure punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2328 (0918) (RC2328): MQRC_SYSTEM_BAG_NOT_DELETABLE**Spiegazione**

È stata emessa una chiamata di sacchetto mqDeleteper eliminare un sacchetto, ma la chiamata non è riuscita perché il sacchetto è stato creato dal sistema come risultato di una precedente chiamata mqExecute . Le borse di sistema non possono essere eliminate dall'applicazione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare l'handle di un contenitore creato dall'applicazione o rimuovere la chiamata.

2329 (0919) (RC2329): MQRC_SYSTEM_ITEM_NOT_DELETABLE**Spiegazione**

È stata emessa una chiamata per eliminare un elemento di dati di sistema da un contenitore (un elemento di dati con uno dei selettori MQIASY_*), ma la chiamata ha avuto esito negativo perché l'elemento di dati non può essere eliminato dall'applicazione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare il selettore di un elemento dati definito dall'utente oppure rimuovere la chiamata.

2330 (091A) (RC2330): MQRC_CODED_CHAR_SET_ID_ERROR**Spiegazione**

Il parametro *CodedCharSetId* non è valido. Il puntatore di parametro non è valido oppure punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2331 (091B) (RC2331): MQRC_MSG_TOKEN_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET per richiamare un messaggio utilizzando il token del messaggio come criterio di selezione, ma le opzioni specificate non sono valide, poiché MQMO_MATCH_MSG_TOKEN è stato specificato con MQGMO_WAIT o MQGMO_SET_SIGNAL.

Un consumer asincrono è stato registrato per richiamare un messaggio utilizzando il token del messaggio come criterio di selezione, ma quando è stata avviata la consegna dei messaggi per questo consumer, nessun messaggio corrispondente al token del messaggio era disponibile per la consegna al consumer. Di conseguenza, il consumatore viene sospeso.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se questo codice motivo viene restituito da una chiamata MQGET, rimuovere l'opzione di corrispondenza MQMO_MATCH_MSG_TOKEN oppure rimuovere l'opzione MQGMO_WAIT o MQGMO_SET_SIGNAL specificata.

Se questo codice motivo viene restituito a un Async Consume Event Handler, il consumer è stato sospeso e non verranno consegnati ulteriori messaggi al consumer. È necessario annullare la registrazione o modificare il consumer per selezionare un messaggio differente utilizzando la chiamata MQCB.

2332 (091C) (RC2332): MQRC_MISSING_WIH

Spiegazione

Una chiamata MQPUT o MQPUT1 è stata emessa per inserire un messaggio in una coda con un attributo *IndexType* che aveva il valore MQIT_MSG_TOKEN, ma il campo *Format* in MQMD non era MQFMT_WORK_INFO_HEADER. Questo errore si verifica solo quando il messaggio arriva al gestore code di destinazione.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione per assicurarsi che collochi una struttura MQWIH all'inizio dei dati del messaggio e impostare il campo *Format* in MQMD su MQFMT_WORK_INFO_HEADER. In alternativa, modificare l'attributo *ApplType* della definizione del processo utilizzato dalla coda di destinazione in MQAT_WLM e specificare il nome del servizio e il nome del passo del servizio richiesti nel relativo attributo *EnvData*.

2333 (091D) (RC2333): MQRC_WIH_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma i dati del messaggio contengono una struttura MQWIH non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQWIH_STRUC_ID.

- Il campo *Version* non è MQWIH_VERSION_1.
- Il campo *StrucLength* non è MQWIH_LENGTH_1.
- Il campo *CodedCharSetId* è zero o un valore negativo non valido.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).
- Su z/OS, questo errore si verifica quando l'attributo *IndexType* della coda è MQIT_MSG_TOKEN, ma i dati del messaggio non iniziano con una struttura MQWIH.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente. Verificare che l'applicazione imposti il campo *CodedCharSetId* su un valore valido (notare che: MQCCSI_DEFAULT, MQCCSI_EMBEDDED, MQCCSI_Q_MGR e MQCCSI_UNDEFINED *non* sono valide in questo campo).

- Su z/OS, se la coda ha un *IndexType* di MQIT_MSG_TOKEN, assicurarsi che i dati del messaggio inizino con una struttura MQWIH.

2334 (091E) (RC2334): MQRC_RFH_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma i dati del messaggio contengono una struttura MQRFH o MQRFH2 non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQRFH_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQRFH_VERSION_1 (MQRFH) o MQRFH_VERSION_2 (MQRFH2).
- Il campo *StrucLength* specifica un valore troppo piccolo per includere la struttura più i dati a lunghezza variabile alla fine della struttura.
- Il campo *CodedCharSetId* è zero o un valore negativo non valido.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura (la struttura si estende oltre la fine del messaggio).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente. Verificare che l'applicazione imposti il campo *CodedCharSetId* su un valore valido (notare che: MQCCSI_DEFAULT, MQCCSI_EMBEDDED, MQCCSI_Q_MGR e MQCCSI_UNDEFINED *non* sono valide in questo campo).

2335 (091F) (RC2335): MQRC_RFH_STRING_ERROR

Spiegazione

Il contenuto del campo *NameValueString* nella struttura MQRFH non è valido. *NameValueString* deve rispettare le seguenti regole:

- La stringa deve essere composta da zero o più coppie nome / valore separate l'una dall'altra da uno o più spazi vuoti; gli spazi vuoti non sono significativi.

- Se un nome o un valore contiene spazi vuoti significativi, il nome o il valore devono essere racchiusi tra virgolette doppie.
- Se un nome o un valore stesso contiene uno o più doppi apici, il nome o il valore devono essere racchiusi tra doppi apici e ogni doppio apice incorporato deve essere raddoppiato.
- Un nome o un valore può contenere qualsiasi carattere diverso da null, che funge da delimitatore. Il valore null e i caratteri successivi, fino alla lunghezza definita di *NameValueString*, vengono ignorati.

Quanto segue è un *NameValueString* valido:

```
Famous_Words "The program displayed ""Hello World"""
```

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione che ha generato il messaggio per assicurarsi che venga inserito nei dati del campo *NameValueString* che rispettano le regole. Verificare che il campo *StrucLength* sia impostato sul valore corretto.

2336 (0920) (RC2336): MQRC_RFH_COMMAND_ERROR

Spiegazione

Il messaggio contiene una struttura MQRFH, ma il nome del comando contenuto nel campo *NameValueString* non è valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione che ha generato il messaggio per assicurarsi che nel campo *NameValueString* venga inserito un nome comando valido.

2337 (0921) (RC2337): MQRC_RFH_PARM_ERROR

Spiegazione

Il messaggio contiene una struttura MQRFH, ma un nome parametro contenuto nel campo *NameValueString* non è valido per il comando specificato.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione che ha generato il messaggio per assicurarsi che posiziona nel campo *NameValueString* solo i parametri validi per il comando specificato.

2338 (0922) (RC2338): MQRC_RFH_DUPLICATE_PARM

Spiegazione

Il messaggio contiene una struttura MQRFH, ma un parametro si verifica più di una volta nel campo *NameValueString* quando solo una ricorrenza è valida per il comando specificato.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione che ha generato il messaggio per assicurarsi che posiziona nel campo *NameValueString* solo una ricorrenza del parametro.

2339 (0923) (RC2339): MQRC_RFH_PARM_MISSING

Spiegazione

Il messaggio contiene una struttura di MQRFH, ma il comando specificato nel campo *NameValueString* richiede un parametro che non è presente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione che ha generato il messaggio per assicurarsi che posiziona nel campo *NameValueString* tutti i parametri richiesti per il comando specificato.

2340 (0924) (RC2340): MQRC_CHAR_CONVERSION_ERROR

Spiegazione

Questo codice di errore viene restituito dal costruttore Java MQQueueManager quando non è disponibile una conversione della serie di caratteri richiesta. La conversione richiesta è compresa tra due serie di caratteri nonUnicode .

Questo codice di errore si verifica nel seguente ambiente: MQ Classes for Java on z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che il componente National Language Resources di z/OS Language Environment sia installato e che sia disponibile la conversione tra le serie di caratteri IBM-1047 e ISO8859-1 .

2341 (0925) (RC2341): MQRC_UCS2_CONVERSION_ERROR

Spiegazione

Questo codice di errore viene restituito dal costruttore Java MQQueueManager quando non è disponibile una conversione della serie di caratteri richiesta. La conversione richiesta è compresa tra la serie di caratteri Unicode UCS-2 e la serie di caratteri del gestore code, il cui valore predefinito è IBM-500 se non è disponibile alcun valore specifico.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che le relative tabelle di conversione Unicode siano disponibili per JVM. Per z/OS assicurarsi che le tabelle di conversione Unicode siano disponibili per z/OS Language Environment. Le tabelle di conversione devono essere installate come parte della funzione facoltativa z/OS C/C++. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione delle conversioni UCS-2 , fare riferimento al manuale *z/OS C/C++ Programming Guide* .

2342 (0926) (RC2342): MQRC_DB2_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Una chiamata MQOPEN, MQPUT1o MQSET o un comando, sono stati emessi per accedere a una coda condivisa, ma hanno avuto esito negativo perché il gestore code non è connesso a un sottosistema Db2 . Ne consegue che il gestore code non è in grado di accedere alla definizione dell'oggetto relativo alla coda condivisa.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Configurare il sistema secondario Db2 in modo che il gestore code possa connettersi ad esso.

2343 (0927) (RC2343): MQRC_OBJECT_NOT_UNIQUE

Spiegazione

Una chiamata MQOPEN o MQPUT1 , o un comando, è stato emesso per accedere a una coda, ma la chiamata non è riuscita perché la coda specificata non può essere risolta in modo non ambiguo. Esiste una coda condivisa con il nome specificato e una coda non condivisa con lo stesso nome.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Una delle code deve essere eliminata. Se la coda da eliminare contiene dei messaggi, utilizzare il comando MQSC MOVE QLOCAL per spostare i messaggi in una coda diversa, quindi utilizzare il comando DELETE QLOCAL per eliminare la coda.

2344 (0928) (RC2344): MQRC_CONN_TAG_NOT_RELEASED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQDISC quando era in sospeso un'unità di lavoro per l'handle di connessione. Per le connessioni CICS, IMSe RRS, la chiamata MQDISC non esegue il commit o il backout

dell'unità di lavoro. Di conseguenza, la tag di collegamento associata all'unità di lavoro non è ancora disponibile per il riutilizzo. La tag diventa disponibile per il riutilizzo solo quando l'elaborazione dell'unità di lavoro è stata completata.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Non provare a riutilizzare la tag di connessione immediatamente. Se la chiamata MQCONNX viene emessa con la stessa tag di connessione, e tale tag è ancora in uso, la chiamata ha esito negativo con codice motivo MQRC_CONN_TAG_IN_USE.

2345 (0929) (RC2345): MQRC_CF_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Una chiamata MQI è stata emessa per accedere a una coda condivisa, ma la chiamata non è riuscita perché la connettività è stata persa nella CF (Coupling Facility) in cui è stata assegnata la struttura CF specificata nella definizione della coda oppure perché l'assegnazione della struttura CF non è riuscita perché non vi è alcuna CF adatta per conservare la struttura, in base all'elenco di preferenze nella politica CFRM attiva.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se la connettività è stata persa per la CF in cui è stata assegnata la struttura e il gestore code è stato configurato per tollerare l'errore e ricreare la struttura, non è necessaria alcuna azione. Altrimenti, rendere disponibile una CF (Coupling Facility) con uno dei nomi specificati nella politica CFRM oppure modificare la politica CFRM per specificare i nomi delle CF (Coupling Facility) disponibili.

2346 (092A) (RC2346): MQRC_CF_STRUC_IN_USE

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQI o un comando per operare su una coda condivisa, ma la chiamata non è riuscita perché la struttura CFS (coupling - facility structure) specificata nella definizione della coda non è disponibile. La struttura CFS (coupling - facility structure) può non essere disponibile perché è in corso un dump della struttura, i nuovi connettori alla struttura sono attualmente inibiti oppure un connettore esistente alla struttura non è riuscito o si è disconnesso in modo anomalo e la ripulitura non è ancora completa.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Di solito, si tratta di un problema temporaneo: attendere un po' e ripetere l'operazione.

Se il problema non si risolve da solo, potrebbero essersi verificati problemi di connettività durante il ripristino delle strutture nella CF (coupling facility). In questo caso, riavviare il gestore code che ha riportato l'errore. Risolvere tutti i problemi di connessione relativi alla CF (Coupling Facility) prima di riavviare il gestore code.

2347 (092B) (RC2347): MQRC_CF_STRUC_LIST_HDR_IN_USE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET, MQOPEN, MQPUT1 o MQSET per accedere ad una coda condivisa, ma la chiamata non è riuscita perché l'instanziazione dell'elenco associata alla struttura CFS (coupling - facility structure) specificata nella definizione della coda è temporaneamente non disponibile. L'instanziazione dell'elenco non è disponibile perché è in fase di elaborazione di ripristino.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Il problema è temporaneo; attendere un breve periodo e ritentare l'operazione.

2348 (092C) (RC2348): MQRC_CF_STRUC_AUTH_FAILED

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 per accedere a una coda condivisa, ma la chiamata non è riuscita perché l'utente non è autorizzato ad accedere alla struttura CFS (coupling - facility structure) specificata nella definizione della coda.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare il profilo di sicurezza per l'identificativo utente utilizzato dall'applicazione in modo che l'applicazione possa accedere alla struttura CFS specificata nella definizione della coda.

2349 (092D) (RC2349): MQRC_CF_STRUC_ERROR

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 per accedere a una coda condivisa ma la chiamata non è riuscita perché il nome della struttura CFS specificato nella definizione della coda non è definito nell'insieme di dati CFRM o non è il nome di una struttura CFS.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare la definizione della coda affinché specifichi il nome di una struttura CFS definito nell'insieme di dati CFRM.

2350 (092E) (RC2350): MQRC_CONN_TAG_NOT_USABLE

Spiegazione

È stata inoltrata una chiamata MQCONNX specificando una delle opzioni MQCNO_*_CONN_TAG_*; ma la chiamata non è riuscita perché la tag di connessione specificata da *ConnTag* in MQCNO è utilizzata dal gestore code per l'elaborazione del recupero e questa elaborazione è ritardata in attesa del ripristino della CF.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Il problema probabilmente persiste. Consultare il programmatore di sistema per determinare la causa del problema.

2351 (092F) (RC2351): MQRC_GLOBAL_UOW_CONFLICT

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di utilizzare all'interno di un'unità di lavoro globale un handle di connessione che fa parte di un'altra unità di lavoro globale. Ciò può verificarsi quando un'applicazione passa gli handle di connessione tra gli oggetti in cui gli oggetti sono coinvolti in diverse transazioni DTC. Poiché il completamento della transazione è asincrono, è possibile che questo errore si verifichi *dopo* che l'applicazione ha finalizzato il primo oggetto e ne ha eseguito il commit.

Questo errore non si verifica per le chiamate MQI non transazionali.

Questo codice di errore si verifica solo su Windows e z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che l'attributo **MTS Transaction Support** definito per la classe dell'oggetto sia impostato correttamente. Se necessario, modificare l'applicazione in modo che l'handle di collegamento non venga utilizzato dagli oggetti che partecipano a diverse unità di lavoro.

2352 (0930) (RC2352): MQRC_LOCAL_UOW_CONFLICT

Spiegazione

Si è tentato di utilizzare all'interno di un'unità di lavoro globale un handle di connessione che partecipa a un'unità di lavoro locale coordinata dal gestore code. Ciò può verificarsi quando un'applicazione passa gli handle di connessione tra gli oggetti in cui un oggetto è coinvolto in una transazione DTC e l'altro non lo è.

Questo errore non si verifica per le chiamate MQI non transazionali.

Questo codice di errore si verifica solo su Windows e z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che l'attributo " MTS Transaction SupportOrdine definito per la classe dell'oggetto sia impostato correttamente. Se necessario, modificare l'applicazione in modo che l'handle di collegamento non venga utilizzato dagli oggetti che partecipano a diverse unità di lavoro.

2353 (0931) (RC2353): MQRC_HANDLE_IN_USE_FOR_UOW

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di utilizzare al di fuori di un'unità di lavoro un handle di connessione che fa parte di un'unità di lavoro globale.

Questo errore può verificarsi quando un'applicazione passa gli handle di connessione tra gli oggetti in cui un oggetto è coinvolto in una transazione DTC e l'altro non lo è. Poiché il completamento della transazione è asincrono, è possibile che questo errore si verifichi *dopo* che l'applicazione ha finalizzato il primo oggetto e ne ha eseguito il commit.

Questo errore può verificarsi anche quando un singolo oggetto creato e associato alla transazione perde tale associazione mentre l'oggetto è in esecuzione. L'associazione viene persa quando DTC termina la transazione indipendentemente da MTS. Ciò potrebbe essere dovuto al timeout della transazione o all'arresto di DTC.

Questo errore non si verifica per le chiamate MQI non transazionali.

Questo codice motivo si verifica solo su Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare che l'attributo "MTS Transaction Support" definito per la classe dell'oggetto sia impostato correttamente. Se necessario, modificare l'applicazione in modo che gli oggetti in esecuzione in diverse unità di lavoro non tentino di utilizzare lo stesso handle di connessione.

2354 (0932) (RC2354): MQRC_UOW_ENLISTMENT_ERROR

Spiegazione

Questo codice motivo può verificarsi per vari motivi e si verifica solo su Windows e HP Integrity NonStop Server .

Su Windows, la ragione più probabile è che un oggetto creato da una transazione DTC non emette una chiamata MQI transazionale fino a quando la transazione DTC non è scaduta. (Se

la transazione DTC scade dopo l'emissione di una chiamata MQI transazionale, il codice motivo MQRC_HANDLE_IN_USE_FOR_UOW viene restituito dalla chiamata MQI non riuscita.)

Su HP Integrity NonStop Server, questo motivo si verifica:

- Su una chiamata MQI transazionale quando il client rileva un errore di configurazione che ne impedisce l'inserimento in TMF/Gateway, impedendo la partecipazione all'interno di un'unità di lavoro globale coordinata da TMF (Transaction Management Facility).
- Se un'applicazione client effettua una richiesta di iscrizione prima che il TMF/Gateway completi il ripristino delle transazioni in dubbio, la richiesta viene trattenuta per un massimo di 1 secondo. Se il ripristino non viene completato entro tale periodo di tempo, l'arruolamento viene rifiutato.

Un'altra causa di MQRC_UOW_ENLISTMENT_ERROR è un'installazione errata; Su Windows, ad esempio, il Service pack Windows NT deve essere installato dopo il pacchetto di opzioni Windows NT .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Su Windows, controllare il valore "Timeout transazione" DTC. Se necessario, verificare l'ordine di installazione di Windows NT .

Su HP Integrity NonStop Server , potrebbe trattarsi di un errore di configurazione. Il client invia un messaggio alla registrazione errori del client fornendo ulteriori informazioni sull'errore di configurazione. Contattare l'amministratore del sistema per risolvere l'errore indicato.

2355 (0933) (RC2355): MQRC_UOW_MIX_NOT_SUPPORTED

Spiegazione

Questo codice motivo si verifica solo su Windows quando si sta eseguendo una versione del gestore code precedente alla versione 5.2. , e su HP Integrity NonStop Server .

Su Windows, potrebbero essere applicate le seguenti spiegazioni:

- La combinazione di chiamate utilizzata dall'applicazione per eseguire operazioni all'interno di un'unità di lavoro non è supportata. In particolare, non è possibile combinare all'interno dello stesso processo un'unità di lavoro locale coordinata dal gestore code con un'unità di lavoro globale coordinata da DTC (Distributed Transaction Coordinator).
- Un'applicazione potrebbe causare la creazione di questa combinazione se alcuni oggetti in un pacchetto sono coordinati da DTC e altri no. Può verificarsi anche se le chiamate MQI transazionali da un client MTS sono combinate con le chiamate MQI transazionali da un oggetto MTS transazionale del pacchetto della libreria.
- Non si verifica alcun problema se tutte le chiamate MQI transazionali hanno origine da oggetti MTS transazionali o se tutte le chiamate MQI transazionali hanno origine da oggetti MTS non transazionali. Ma quando viene utilizzata una combinazione di stili, il primo stile utilizzato corregge lo stile per l'unità di lavoro e i successivi tentativi di utilizzare l'altro stile all'interno del processo non riescono con il codice di errore MQRC_UOW_MIX_NOT_SUPPORTED.
- Quando un'applicazione viene eseguita due volte, i fattori di pianificazione nel sistema operativo indicano che è possibile che le chiamate transazionali coordinate dal gestore code abbiano esito negativo in un'esecuzione e che le chiamate transazionali coordinate da DTC abbiano esito negativo nell'altra esecuzione.

In HP Integrity NonStop Server non è possibile, all'interno di una singola connessione IBM MQ , emettere chiamate MQI transazionali sotto il coordinamento di TMF (Transaction Management Facility) se le chiamate MQI transazionali sono già state effettuate all'interno di un'unità di lavoro locale coordinata dal gestore code fino a quando l'unità di lavoro locale non viene completata emettendo MQCMIT o MQBACK.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Su Windows, verificare che l'attributo "Supporto transazione MTS" definito per la classe dell'oggetto sia impostato correttamente. Se necessario, modificare l'applicazione in modo che gli oggetti in esecuzione in diverse unità di lavoro non tentino di utilizzare lo stesso handle di connessione.

Su HP Integrity NonStop Server, se un'unità di lavoro locale coordinata dal gestore code è in corso, è necessario completarla emettendo MQCMIT oppure eseguire il rollback emettendo MQBACK prima di emettere chiamate MQI transazionali sotto il coordinamento di TMF.

2356 (0934) (RC2356): MQRC_WXP_ERROR

Spiegazione

Una chiamata MQXCLWLN è stata emessa da un'uscita del carico di lavoro del cluster per ottenere l'indirizzo del record successivo nella catena, ma la struttura del parametro dell'uscita del carico di lavoro *ExitParms* non è valida per uno dei seguenti motivi:

- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il campo *StrucId* non è MQWXP_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQWXP_VERSION_2.
- Il campo *CacheContext* non contiene il valore passato all'uscita dal gestore code.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il parametro specificato per *ExitParms* sia la struttura di MQWXP che è stata passata all'exit quando è stata richiamata l'exit.

2357 (0935) (RC2357): MQRC_CURRENT_RECORD_ERROR

Spiegazione

Una chiamata MQXCLWLN è stata emessa da un'uscita del carico di lavoro cluster per ottenere l'indirizzo del record successivo nella catena, ma l'indirizzo specificato dal parametro *CurrentRecord* non è l'indirizzo di un record valido. *CurrentRecord* deve essere l'indirizzo di un record di destinazione (MQWDR), di un record di coda (MQWQR) o di un record di cluster (MQWCR) che si trova nella cache del cluster.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che l'uscita del carico di lavoro del cluster passi l'indirizzo di un record valido che risiede nella cache del cluster.

2358 (0936) (RC2358): MQRC_NEXT_OFFSET_ERROR

Spiegazione

Una chiamata MQXCLWLN è stata emessa da un'uscita del carico di lavoro del raggruppamento per ottenere l'indirizzo del record successivo nella catena, ma l'offset specificato dal parametro *NextOffset* non è valido. *NextOffset* deve essere il valore di uno dei seguenti campi:

- Campo *ChannelDefOffset* in MQWDR
- Campo *ClusterRecOffset* in MQWDR
- Campo *ClusterRecOffset* in MQWQR
- Campo *ClusterRecOffset* in MQWCR

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Accertarsi che il valore specificato per il parametro *NextOffset* sia il valore di uno dei campi elencati.

2359 (0937) (RC2359): MQRC_NO_RECORD_AVAILABLE

Spiegazione

Una chiamata MQXCLWLN è stata emessa da un'uscita del carico di lavoro del cluster per ottenere l'indirizzo del successivo record nella catena, ma il record corrente è l'ultimo record nella catena.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Nessuna.

2360 (0938) (RC2360): MQRC_OBJECT_LEVEL_INCOMPATIBILI

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 o un comando, ma la definizione dell'oggetto a cui si deve accedere non è compatibile con il gestore code a cui l'applicazione si è connessa. La definizione dell'oggetto è stata creata o modificata da una versione diversa del gestore code.

Se l'oggetto a cui si deve accedere è una coda, la definizione dell'oggetto incompatibile potrebbe essere l'oggetto specificato o una delle definizioni dell'oggetto utilizzate per risolvere l'oggetto specificato (ad esempio, la coda di base in cui si risolve una coda alias o la coda di trasmissione in cui si risolve una coda remota o un alias del gestore code).

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

L'applicazione deve essere eseguita su un gestore code compatibile con la definizione dell'oggetto.

2361 (0939) (RC2361): MQRC_NEXT_RECORD_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQXCLWLN da un'uscita del carico di lavoro cluster per ottenere l'indirizzo del record successivo nella catena, ma l'indirizzo specificato per il parametro *NextRecord* è null, non valido o l'indirizzo della memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un indirizzo valido per il parametro *NextRecord*.

2362 (093A) (RC2362): MQRC_BACKOUT_THRESHOLD_REACHED

Spiegazione

Questo codice motivo si verifica solo nel campo *Reason* in una struttura MQDLH o nel campo *Feedback* nell'MQMD di un messaggio di report.

Un JMS ConnectionConsumer ha rilevato un messaggio che supera la soglia di backout della coda. La coda non dispone di una coda di backout definita, quindi il messaggio è stato elaborato come specificato dalle opzioni di disposizione nel campo *Report* nell'MQMD del messaggio.

Sui gestori code che non supportano gli attributi della coda *BackoutThreshold* e *BackoutRequeueQName*, JMS ConnectionConsumer utilizza il valore 20 per la soglia di backout. Quando il *BackoutCount* di un messaggio raggiunge questa soglia, il messaggio viene elaborato come specificato dalle opzioni di disposizione.

Se il campo *Report* specifica una delle opzioni MQRO_EXCEPTION_*, questo codice motivo viene visualizzato nel campo *Feedback* del messaggio di report. Se il campo *Report* specifica MQRO_DEAD_LETTER_Q o le opzioni del report di disposizione rimangono sul valore predefinito, questo codice motivo viene visualizzato nel campo *Reason* di MQDLH.

Codice di completamento

Nessuno

Risposta del programmatore

Esaminare la ragione per cui il conteggio di backout è superiore alla soglia. Per correggere ciò, definire la coda di backout per la coda interessata.

2363 (093B) (RC2363): MQRC_MSG_NOT_MATCHED

Spiegazione

Questo codice motivo si verifica solo nel campo *Reason* in una struttura MQDLH o nel campo *Feedback* nell'MQMD di un messaggio di report.

Durante l'esecuzione della messaggistica Point - to - Point, JMS ha rilevato un messaggio che non corrisponde a nessuno dei selettori di ConnectionConsumers che controllano la coda. Per mantenere le prestazioni, il messaggio è stato elaborato come specificato dalle opzioni di disposizione nel campo *Report* nell'MQMD del messaggio.

Se il campo *Report* specifica una delle opzioni MQRO_EXCEPTION_*, questo codice motivo viene visualizzato nel campo *Feedback* del messaggio di report. Se il campo *Report* specifica MQRO_DEAD_LETTER_Q o le opzioni del report di disposizione rimangono sul valore predefinito, questo codice motivo viene visualizzato nel campo *Reason* di MQDLH.

Codice di completamento

Nessuno

Risposta del programmatore

Per risolvere questo problema, assicurarsi che ConnectionConsumers che monitorano la coda fornisca una serie completa di selettori. In alternativa, impostare il factory QueueConnectionper conservare i messaggi.

2364 (093C) (RC2364): MQRC_JMS_FORMAT_ERROR

Spiegazione

Questo codice di errore viene generato dalle applicazioni JMS che utilizzano:

- ConnectionConsumers
- Specifiche di attivazione
- WebSphere Application Server Porte listener

e connettersi a un gestore code IBM MQ utilizzando la modalità di migrazione del provider di messaggistica IBM MQ . Quando il IBM MQ classes for JMS rileva un messaggio che non è possibile analizzare (ad esempio, il messaggio contiene un'intestazione RFH2 non valida), il messaggio viene elaborato come specificato dalle opzioni di disposizione nel campo *Report* nell'MQMD del messaggio.

Se il campo *Report* specifica una delle opzioni MQRO_EXCEPTION_*, questo codice motivo viene visualizzato nel campo *Feedback* del messaggio di report. Se il campo *Report* specifica MQRO_DEAD_LETTER_Q o le opzioni del report di disposizione rimangono sul valore predefinito, questo codice motivo viene visualizzato nel campo *Reason* di MQDLH.

Codice di completamento

Nessuno

Risposta del programmatore

Esaminare l'origine del messaggio.

2365 (093D) (RC2365): MQRC_SEGMENTS_NOT_SUPPORTED

Spiegazione

Una chiamata MQPUT è stata emessa per inserire un segmento di un messaggio logico, ma la coda su cui deve essere inserito il messaggio ha un *IndexType* MQIT_GROUP_ID. I segmenti di messaggio non possono essere inseriti nelle code con questo tipo di indice.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione per inserire i messaggi che non sono segmenti; accertarsi che gli indicatori MQMF_SEGMENT e MQMF_LAST_SEGMENT nel campo *MsgFlags* in MQMD non siano impostati e che *Offset* sia zero. In alternativa, modificare il tipo di indice della coda.

2366 (093E) (RC2366): MQRC_WRONG_CF_LEVEL

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQPUT1 che specifica una coda condivisa, ma la coda richiede una struttura CFS (coupling - facility structure) con un livello di capacità differente.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che la struttura CFS (coupling facility structure) utilizzata per la coda sia al livello richiesto per supportare le funzionalità fornite dalla coda.

È possibile utilizzare il comando DISPLAY CFSTRUCT per visualizzare il livello e il comando ALTER CFSTRUCT () CFLEVEL () per modificarlo; consultare [Comandi MQSC](#).

2367 (093F) (RC2367): MQRC_CONFIG_CREATE_OBJECT

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando un oggetto viene creato.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Crea oggetto”](#) a pagina 155.

2368 (0940) (RC2368): MQRC_CONFIG_CHANGE_OBJECT

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando un oggetto viene modificato.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Modifica oggetto” a pagina 121.](#)

2369 (0941) (RC2369): MQRC_CONFIG_DELETE_OBJECT

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando un oggetto viene eliminato.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Elimina oggetto” a pagina 166.](#)

2370 (0942) (RC2370): MQRC_CONFIG_REFRESH_OBJECT

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando un oggetto viene aggiornato.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Aggiorna oggetto” a pagina 202.](#)

2371 (0943) (RC2371): MQRC_CHANNEL_SSL_ERROR

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando non è possibile stabilire una connessione a causa di uno scambio di chiavi SSL o di un errore di autenticazione.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Errore SSL canale” a pagina 137.](#)

2373 (0945) (RC2373): MQRC_CF_STRUC_FAILED

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQI o un comando per accedere a una coda condivisa, ma la chiamata non è riuscita perché la struttura CFS (coupling - facility structure) utilizzata per la coda condivisa non è riuscita.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Notificare il problema all'operatore o all'amministratore, che deve utilizzare il comando MQSC RECOVER CFSTRUCT per avviare il recupero della struttura CFS (coupling - facility structure), a meno che non sia stato abilitato il recupero automatico per la struttura.

2374 (0946) (RC2374): MQRC_API_EXIT_ERROR

Spiegazione

Una funzione di uscita API ha restituito un codice di risposta non valido oppure ha avuto esito negativo in un altro modo.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che la logica di uscita restituisca valori validi nei campi *ExitResponse* e *ExitResponse2* della struttura MQAXP. Consultare il record FFST per vedere se contiene ulteriori dettagli sul problema.

2375 (0947) (RC2375): MQRC_API_EXIT_INIT_ERROR

Spiegazione

Il gestore code ha rilevato un errore durante il tentativo di inizializzare l'ambiente di esecuzione per la funzione di uscita API.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Consultare il record FFST per ottenere ulteriori dettagli sul problema.

2376 (0948) (RC2376): MQRC_API_EXIT_TERM_ERROR

Spiegazione

Il gestore code ha rilevato un errore durante il tentativo di terminare l'ambiente di esecuzione per una funzione di uscita API.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Consultare il record FFST per ottenere ulteriori dettagli sul problema.

2377 (0949) (RC2377): MQRC_EXIT_REASON_ERROR

Spiegazione

Una chiamata MQXEP è stata emessa da una funzione di uscita API, ma il valore specificato per il parametro *ExitReason* non è valido o non è supportato per l'identificativo funzione specificato *Function*.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modifica la funzione di uscita per specificare un valore per *ExitReason* che sia valido per il valore specificato di *Function*.

2378 (094A) (RC2378): MQRC_RESERVED_ERROR

Spiegazione

Una chiamata MQXEP è stata emessa da una funzione API exit, ma il valore specificato per il parametro *Reserved* non è valido. Il valore deve essere il puntatore null.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'uscita per specificare il puntatore null come valore del parametro *Reserved*.

2379 (094B) (RC2379): MQRC_NO_DATA_AVAILABLE

Spiegazione

Questo motivo deve essere restituito dal componente di servizio installabile MQZ_ENUMERATE_AUTHORITY_DATA quando non ci sono più dati di autorizzazione da restituire al chiamante del componente di servizio.

- Su z/OS, questo codice motivo non si verifica.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Nessuna.

2380 (094C) (RC2380): MQRC_SCO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN, la struttura MQSC non è valida per uno dei seguenti motivi:

- Il campo *StrucId* non è MQSCO_STRUC_ID.
- Il campo *Version* specifica un valore non valido o non supportato.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere la definizione della struttura MQSCO.

2381 (094D) (RC2381): MQRC_KEY_REPOSITORY_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN o MQCONN, l'ubicazione del repository delle chiavi non è specificata, non è valida o risulta in un errore quando viene utilizzato per accedere al repository delle chiavi. Un problema comune è quello di specificare il suffisso `.kdb` nel nome del keystore.

L'ubicazione del repository delle chiavi è specificata da uno dei seguenti:

- Il valore della variabile di ambiente MQSSLKEYR (chiamata MQCONN o MQCONN) o
- Il valore del campo *KeyRepository* nella struttura MQSCO (solo chiamata MQCONN).

Per la chiamata MQCONN, se sono specificati sia MQSSLKEYR che *KeyRepository*, viene utilizzato quest'ultimo.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un'ubicazione valida per l'archivio chiavi.

2382 (094E) (RC2382): MQRC_CRYPTO_HARDWARE_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN o MQCONNX, la stringa di configurazione per l'hardware di crittografia non è valida o risulta in un errore quando viene utilizzata per configurare l'hardware di crittografia. La stringa di configurazione è specificata da uno dei seguenti:

- Il valore della variabile di ambiente MQSSLCRYP (chiamata MQCONN o MQCONNX) o
- Il valore del campo *CryptoHardware* nella struttura MQSCO (solo chiamata MQCONNX).

Per la chiamata MQCONNX, se sono specificati sia MQSSLCRYP che *CryptoHardware*, viene utilizzato quest'ultimo.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare una stringa di configurazione valida per l'hardware di crittografia.

2383 (094F) (RC2383): MQRC_AUTH_INFO_REC_COUNT_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQCONNX, il campo *AuthInfoRecCount* nella struttura MQSCO specifica un valore inferiore a zero.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore per *AuthInfoRecCount* maggiore o uguale a zero.

2384 (0950) (RC2384): MQRC_AUTH_INFO_REC_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQCONNX, la struttura MQSCO non specifica correttamente l'indirizzo dei record MQAIR. Si applica una delle seguenti condizioni:

- *AuthInfoRecCount* è maggiore di zero, ma *AuthInfoRecOffset* è zero e *AuthInfoRecPtr* è il puntatore null.
- *AuthInfoRecOffset* è diverso da zero e *AuthInfoRecPtr* non è il puntatore null.
- *AuthInfoRecPtr* non è un puntatore valido.
- *AuthInfoRecOffset* o *AuthInfoRecPtr* punta all'archiviazione che non è accessibile.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che uno tra *AuthInfoRecOffset* o *AuthInfoRecPtr* sia zero e l'altro diverso da zero. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile.

2385 (0951) (RC2385): MQRC_AIR_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN, un record MQAIR non è valido per uno dei seguenti motivi:

- Il campo *StrucId* non è MQAIR_STRUC_ID.
- Il campo *Version* specifica un valore non valido o non supportato.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere la definizione del record MQAIR.

2386 (0952) (RC2386): MQRC_AUTH_INFO_TYPE_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN, il campo *AuthInfoType* in un record MQAIR specifica un valore non valido.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare MQAIT_CRL_LDAP per *AuthInfoType*.

2387 (0953) (RC2387): MQRC_AUTH_INFO_CONN_NAME_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN, il campo *AuthInfoConnName* in un record MQAIR specifica un valore non valido.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un nome connessione valido.

2388 (0954) (RC2388): MQRC_LDAP_USER_NAME_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN, un nome utente LDAP in un record MQAIR non è specificato correttamente. Si applica una delle seguenti condizioni:

- *LDAPUserNameLength* è maggiore di zero, ma *LDAPUserNameOffset* è zero e *LDAPUserNamePtr* è il puntatore null.
- *LDAPUserNameOffset* è diverso da zero e *LDAPUserNamePtr* non è il puntatore null.
- *LDAPUserNamePtr* non è un puntatore valido.
- *LDAPUserNameOffset* o *LDAPUserNamePtr* punta all'archiviazione che non è accessibile.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che uno tra *LDAPUserNameOffset* o *LDAPUserNamePtr* sia zero e l'altro diverso da zero. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile.

2389 (0955) (RC2389): MQRC_LDAP_USER_NAME_LENGTH_ERR

Spiegazione

In una chiamata MQCONN, il campo *LDAPUserNameLength* in un record MQAIR specifica un valore inferiore a zero.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore per *LDAPUserNameLength* maggiore o uguale a zero.

2390 (0956) (RC2390): MQRC_LDAP_PASSWORD_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN, il campo *LDAPPassword* in un record MQAIR specifica un valore quando non è consentito alcun valore.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore vuoto o null.

2391 (0957) (RC2391): MQRC_SSL_ALREADY_INITIALIZED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN o MQCONNX quando è già aperta una connessione allo stesso gestore code. C'è un conflitto tra le opzioni SSL delle connessioni per uno dei tre motivi:

- Le opzioni di configurazione SSL sono diverse tra la prima e seconda connessione.
- La connessione esistente è stata specificata senza le opzioni di configurazione SSL, ma la seconda connessione ha le opzioni di configurazione SSL specificate.
- La connessione esistente è stata specificata con le opzioni di configurazione SSL, ma la seconda connessione non ha alcuna opzione di configurazione SSL specificata.

La connessione al gestore code è stata completata correttamente, ma le opzioni di configurazione SSL specificate nella chiamata sono state ignorate; è stato utilizzato l'ambiente SSL esistente.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Se l'applicazione deve essere eseguita con le opzioni di configurazione SSL definite sulla chiamata MQCONN o MQCONNX, utilizzare la chiamata MQDISC per interrompere la connessione al gestore code e quindi arrestare l'applicazione. In alternativa, eseguire l'applicazione in un secondo momento quando l'ambiente SSL non è stato inizializzato.

2392 (0958) (RC2392): MQRC_SSL_CONFIG_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCONNX, la struttura MQCNO non specifica correttamente la struttura MQSCO. Si applica una delle seguenti condizioni:

- *SSLConfigOffset* è diverso da zero e *SSLConfigPtr* non è il puntatore null.
- *SSLConfigPtr* non è un puntatore valido.
- *SSLConfigOffset* o *SSLConfigPtr* punta all'archiviazione che non è accessibile.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che uno tra *SSLConfigOffset* o *SSLConfigPtr* sia zero e l'altro diverso da zero. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile.

2393 (0959) (RC2393): MQRC_SSL_INITIALIZATION_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN o MQCONNX con le opzioni di configurazione SSL specificate, ma si è verificato un errore durante l'inizializzazione dell'ambiente SSL.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, Solaris, Windows.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che l'installazione SSL sia corretta.

2394 (095A) (RC2394): MQRC_Q_INDEX_TYPE_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET che specifica una o più delle seguenti opzioni:

- MQGMO_ALL_MSGS_AVAILABLE
- MQGMO_ALL_SEGMENTS_AVAILABLE
- MQGMO_COMPLETE_MSG
- ORDER LOGICAL MQGMO_

ma la chiamata non è riuscita perché la coda non è indicizzata dall'identificativo del gruppo. Queste opzioni richiedono che la coda abbia un *IndexType* MQIT_GROUP_ID.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Ridefinire la coda per avere un *IndexType* di MQIT_GROUP_ID. In alternativa, modificare l'applicazione per evitare di utilizzare le opzioni elencate.

2395 (095B) (RC2395): MQRC_CFBS_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1, ma i dati del messaggio contengono una struttura MQCFBS non valida.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2396 (095C) (RC2396): MQRC_SSL_NOT_ALLOWED

Spiegazione

È stata richiesta una connessione a un gestore code, specificando la codifica SSL. Tuttavia, la modalità di connessione richiesta non supporta SSL (ad esempio, la connessione dei collegamenti).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione per richiedere la modalità di connessione client o per disabilitare la codifica SSL.

Nota: Anche l'utilizzo di un'impostazione non null, inclusi gli spazi, per la proprietà della suite di cifratura della connessione può causare questo errore.

2397 (095D) (RC2397): MQRC_JSSE_ERROR

Spiegazione

JSSE ha riportato un errore (ad esempio, durante la connessione a un gestore code utilizzando la codifica SSL). L'oggetto MQException contenente questo codice motivo fa riferimento all'eccezione generata da JSSE; ciò può essere ottenuto utilizzando il metodo MQException.getCause(). Da JMS, la MQException è collegata alla JMSEException generata.

Questo codice motivo si verifica solo con le applicazioni Java .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare l'eccezione causale per determinare l'errore JSSE.

2398 (095E) (RC2398): MQRC_SSL_PEER_NAME_MISMATCH

Spiegazione

L'applicazione ha tentato di connettersi al gestore code utilizzando la codifica SSL, ma il DN (distinguished name) presentato dal gestore code non corrisponde al pattern specificato.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare i certificati utilizzati per identificare il gestore code. Controllare anche il valore della proprietà sslPeerName specificata dall'applicazione.

2399 (095F) (RC2399): MQRC_SSL_PEER_NAME_ERROR

Spiegazione

L'applicazione ha specificato un nome peer di formato non corretto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare il valore della proprietà Nome sslPeerspecificata dall'applicazione.

2400 (0960) (RC2400): MQRC_UNSUPPORTED_CIPHER_SUITE

Spiegazione

È stata richiesta una connessione a un gestore code, specificando la codifica SSL. Tuttavia, JSSE ha riportato che non supporta la CipherSuite specificata dall'applicazione.

Questo codice motivo si verifica solo con le applicazioni Java .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare la CipherSuite specificata dall'applicazione. Tenere presente che i nomi di JSSE CipherSuites sono diversi dai CipherSpecs equivalenti utilizzati dal gestore code.

Inoltre, verificare che JSSE sia installato correttamente.

2401 (0961) (RC2401): MQRC_SSL_CERTIFICATE_REVOKED

Spiegazione

È stata richiesta una connessione a un gestore code, specificando la codifica SSL. Tuttavia, è stato rilevato che il certificato presentato dal gestore code è stato revocato da uno dei CertStore specificati.

Questo codice motivo si verifica solo con le applicazioni Java .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare i certificati utilizzati per identificare il gestore code.

2402 (0962) (RC2402): MQRC_SSL_CERT_STORE_ERROR

Spiegazione

È stata richiesta una connessione a un gestore code, specificando la codifica SSL. Tuttavia, nessuno degli oggetti CertStore forniti dall'applicazione può essere ricercato per il certificato presentato dal gestore code. L'oggetto MQException che contiene questo codice di errore fa riferimento all'eccezione rilevata durante la ricerca del primo CertStore; ciò può essere ottenuto utilizzando il metodo MQException.getCause(). Da JMS, la MQException è collegata alla JMSEException generata.

Questo codice motivo si verifica solo con le applicazioni Java .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare l'errore causale per determinare l'errore sottostante. Controllare gli oggetti CertStore forniti dall'applicazione. Se l'eccezione causale è un'eccezione java.lang.NoSuchElementException, assicurarsi che l'applicazione non specifichi una raccolta vuota di oggetti CertStore .

2406 (0966) (RC2406): MQRC_CLIENT_EXIT_LOAD_ERROR

Spiegazione

Non è stato possibile caricare l'uscita utente esterna richiesta per una connessione client poiché non è stato possibile trovare la libreria condivisa specificata oppure non è stato possibile trovare il punto di ingresso specificato.

Questo codice motivo si verifica solo con le applicazioni Java .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stata specificata la libreria corretta e che la variabile di percorso per l'ambiente della macchina includa la directory pertinente. Verificare inoltre che il punto di immissione sia stato denominato correttamente e che la libreria indicata lo esporta.

2407 (0967) (RC2407): MQRC_CLIENT_EXIT_ERROR

Spiegazione

Si è verificato un errore durante l'esecuzione di un'uscita utente nonJava per una connessione client.

Questo codice motivo si verifica solo con le applicazioni Java .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che l'uscita utente nonJava possa accettare i parametri e il messaggio inoltrati e che possa gestire le condizioni di errore e che tutte le informazioni richieste dall'uscita, come i dati utente, siano corrette e disponibili.

2409 (0969) (RC2409): MQRC_SSL_KEY_RESET_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQCONN o MQCONNX, il valore del conteggio di reimpostazione della chiave SSL non è compreso nell'intervallo valido compreso tra 0 e 999 999 999.

Il valore del conteggio di ripristino della chiave SSL è specificato dal valore della variabile di ambiente MQSSLRESET (chiamata MQCONN o MQCONNX) o dal valore del campo *KeyResetCount* nella struttura

MQSCO (solo chiamata MQCONN). Per la chiamata MQCONN, se sono specificati sia MQSSLRESET che *KeyResetCount*, viene utilizzato quest'ultimo. MQCONN o MQCONN

Se specifichi un conteggio di reimpostazione della chiave segreta SSL/TLS compreso tra 1 byte e 32Kb, i canali SSL/TLS utilizzeranno un conteggio di reimpostazione della chiave segreta di 32Kb. Questo per evitare il sovraccarico di reimpostazioni di chiavi eccessive che si verificherebbe per valori di reimpostazione di chiavi segrete SSL/TLS di piccole dimensioni.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura e la variabile di ambiente MQSSLRESET siano impostati correttamente.

2411 (096B) (RC2411): MQRC_LOGGER_STATUS

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando si verifica un evento logger.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente “Programma di registrazione” a pagina 171.

2412 (096C) (RC2412): MQRC_COMMAND_MQSC

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando viene eseguito il comando MQSC.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente “Comando” a pagina 147.

2413 (096D) (RC2413): MQRC_COMMAND_PCF

Spiegazione

Questa condizione viene rilevata quando viene eseguito un comando PCF.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente “Comando” a pagina 147.

2414 (096E) (RC2414): MQRC_CFIF_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQCFIF non valida.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2415 (096F) (RC2415): MQRC_CFSF_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQCFSF non valida.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2416 (0970) (RC2416): MQRC_CFGR_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQCFGR non valida.

Questo codice motivo si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, z/OS, IBM i, Solaris, Windows, più i client IBM MQ connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2417 (0971) (RC2417): MQRC_MSG_NOT_ALLOWED_IN_GROUP

Una spiegazione dell'errore, del codice di completamento e della risposta del programmatore.

Spiegazione

Una chiamata MQPUT o MQPUT1 è stata emessa per inserire un messaggio in un gruppo, ma non è valido per inserire tale messaggio in un gruppo. Un esempio di messaggio non valido è un messaggio PCF in cui il tipo è MQCFT_TRACE_ROUTE.

Non è possibile utilizzare messaggi raggruppati o segmentati con Pubblicazione / Sottoscrizione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere il messaggio non valido dal gruppo.

2418 (0972) (RC2418): MQRC_FILTER_OPERATOR_ERROR

Spiegazione

Il parametro **Operatore** fornito non è valido.

Se si tratta di una variabile di input, il valore non è uno dei valori costanti MQCFOP_*. Se si tratta di una variabile di output, il puntatore del parametro non è valido oppure punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametri non validi; se non rilevati, si verificano risultati non prevedibili).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2419 (0973) (RC2419): MQRC_NESTED_SELECTOR_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata di borsa mqAdd, ma il contenitore da nidificare conteneva un elemento dati con un selettore incongruente. Questo motivo si verifica solo se il contenitore in cui il contenitore nidificato doveva essere aggiunto è stato creato con l'opzione MQCBO_CHECK_SELECTORS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che tutti gli elementi dati all'interno del contenitore da nidificare abbiano selettori congruenti con il tipo di dati implicito dall'elemento.

2420 (0974) (RC2420): MQRC_EPH_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQEPH non valida. I possibili errori includono:

- Il campo *StrucId* non è MQEPH_STRUC_ID.
- Il campo *Version* non è MQEPH_VERSION_1.
- Il campo *StrucLength* specifica un valore troppo piccolo per includere la struttura più i dati a lunghezza variabile alla fine della struttura.
- Il campo *CodedCharSetId* è zero o un valore negativo non valido.
- Il campo *Flags* contiene una combinazione non valida di valori MQEPH_ *.
- Il parametro *BufferLength* della chiamata ha un valore troppo piccolo per contenere la struttura, pertanto la struttura si estende oltre la fine del messaggio.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente. Assicurarsi che l'applicazione imposti il campo *CodedCharSetId* su un valore valido; tenere presente che MQCCSI_DEFAULT, MQCCSI_EMBEDDED, MQCCSI_Q_MGR e MQCCSI_UNDEFINED non sono validi in questo campo.

2421 (0975) (RC2421): MQRC_RFH_FORMAT_ERROR

Spiegazione

Il messaggio contiene una struttura di MQRFH, ma il formato non è corretto. Se si sta utilizzando IBM MQ SOAP, l'errore si trova in un messaggio di richiesta SOAP/MQ in entrata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se si utilizza IBM MQ SOAP con il mittente fornito da IBM, contattare il centro di supporto IBM . Se si sta utilizzando IBM MQ SOAP con un mittente su misura, verificare che la sezione RFH2 del messaggio di richiesta SOAP/MQ sia in formato RFH2 valido.

2422 (0976) (RC2422): MQRC_CFBF_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 , ma i dati del messaggio contengono una struttura MQCFBF non valida.

Questo codice di errore si verifica nei seguenti ambienti: AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windowse IBM MQ client connessi a questi sistemi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi nella struttura siano impostati correttamente.

2423 (0977) (RC2423): MQRC_CLIENT_CHANNEL_CONFLICT

Spiegazione

È stata specificata una CCDT (client channel definition table) per determinare il nome del canale, ma il nome è già stato definito.

Questo codice motivo si verifica solo con le applicazioni Java .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare il nome del canale in uno spazio vuoto e riprovare.

2424 (0978) (RC2424): MQRC_SD_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQSUB, il descrittore di sottoscrizione MQSD non è valido, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQSD_SCTRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore di parametro non è valido (non è sempre possibile rilevare i puntatori di parametro non validi; se non rilevati, possono verificarsi risultati imprevedibili).
- Il gestore code non è in grado di copiare la struttura delle modifiche nella memoria dell'applicazione, anche se la chiamata ha esito positivo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il puntatore punta alla memoria di sola lettura.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di input nella struttura MQSD siano impostati correttamente.

2425 (0979) (RC2425): MQRC_TOPIC_STRING_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQOPEN o MQPUT1 nel MQOD del descrittore oggetto o nella chiamata MQSUB nel MQSD del descrittore sottoscrizione, la stringa di argomenti completa risultante non è valida.

Si applica una delle seguenti condizioni:

- ObjectName contiene il nome di un oggetto TOPIC con un attributo TOPICSTR che contiene una stringa argomento vuota.
- La stringa di argomenti completamente risolta contiene il carattere di escape '%' e non è seguita da uno dei caratteri, '*', '?', o '%', e l'opzione MQSO_WILDCARD_CHAR è stata utilizzata su una chiamata MQSUB.

- Su MQOPEN, la conversione non può essere eseguita utilizzando il CCSID specificato nella struttura MQOD.
- La stringa di argomenti contiene più di 255 caratteri quando si utilizza la messaggistica multicast IBM MQ .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che non vi siano caratteri stringa argomento non validi in ObjectString o ObjectName.

Se si utilizza la messaggistica IBM MQ Multicast, assicurarsi che la stringa di argomenti sia inferiore a 255 caratteri.

2426 (097A) (RC2426): MQRC_STS_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQSTAT, la struttura MQSTS non è valida, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQSTS_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il gestore code non può copiare la struttura modificata nella memoria dell'applicazione, anche se la chiamata ha esito positivo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il puntatore punta alla memoria di sola lettura.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che i campi di immissione nella struttura MQSTS siano impostati correttamente.

2428 (097C) (RC2428): MQRC_NO_SUBSCRIPTION

Spiegazione

Una chiamata MQSUB utilizzando l'opzione MQSO_RESUME è stata effettuata specificando un nome sottoscrizione completo che non corrisponde ad alcuna sottoscrizione esistente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che la sottoscrizione esista e che il nome completo della sottoscrizione sia specificato correttamente nell'applicazione. Il nome sottoscrizione completo viene creato dal campo ConnTag specificato in fase di connessione nella struttura MQCNO e dal campo SubName specificato in fase MQSUB nella struttura MQSD.

2429 (097D) (RC2429): MQRC_SUBSCRIPTION_IN_USE

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQSUB utilizzando l'opzione MQSO_RESUME specificando un nome sottoscrizione completo in uso.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Accertarsi che il nome della sottoscrizione sia specificato correttamente nell'applicazione. Il nome sottoscrizione viene specificato nel campo SubName nella struttura MQSD.

2430 (097E) (RC2430): MQRC_STAT_TYPE_ERROR

Spiegazione

Il parametro STS contiene opzioni non valide per la chiamata MQSTAT. Questo motivo si verifica anche se il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Risposta del programmatore

Specificare una struttura MQSTS valida come parametro nella chiamata a MQSTAT.

2431 (097F) (RC2431): MQRC_SUB_USER_DATA_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQSUB nel descrittore di sottoscrizione MQSD il campo SubUserData non è valido. Si applica una delle seguenti condizioni:

- SubUserData.VSLength è maggiore di zero, ma SubUserData.VSOffset è zero e SubUserData.VSPtr è il puntatore null.
- SubUserData.VSOffset è diverso da zero e SubUserData.VSPtr non è il puntatore null (vale a dire, sembra che entrambi i campi siano utilizzati dove ne è consentito solo uno).
- SubUserData.VSPtr è un puntatore non valido.
- SubUserData.VSOffset o SubUserData.VSPtr punta a una memoria non accessibile.
- SubUserData.VSLength supera la lunghezza massima consentita per questo campo.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che uno tra SubUserData.VSOffset o SubUserData.VSPtr sia zero e l'altro non zero. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile. Specificare una lunghezza che non superi la lunghezza massima consentita per questo campo.

2432 (0980) (RC2432): MQRC_SUB_ALREADY_EXISTS

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQSUB per creare una sottoscrizione, utilizzando l'opzione MQSO_CREATE, ma una sottoscrizione che utilizza lo stesso SubName e ObjectString esiste già.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di input SubName e ObjectString nella struttura MQSD siano impostati correttamente oppure utilizzare l'opzione MQSO_RESUME per ottenere un handle per la sottoscrizione che già esiste.

2434 (0982) (RC2434): MQRC_IDENTITY_MISMATCH

Spiegazione

Una chiamata MQSUB che utilizza MQSO_RESUME o MQSO_ALTER è stata effettuata su una sottoscrizione che ha l'opzione MQSO_FIXED_USERID impostata da un ID utente diverso da quello registrato come proprietario della sottoscrizione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il nome completo della sottoscrizione in un nome univoco oppure aggiornare la sottoscrizione esistente per consentire l'utilizzo di ID utente differenti utilizzando l'opzione MQSO_ANY_USERID da un'applicazione in esecuzione con l'ID utente proprietario.

2435 (0983) (RC2435): MQRC_ALTER_SUB_ERROR

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQSUB utilizzando l'opzione MQSO_ALTER modificando una sottoscrizione creata con l'opzione MQSO_IMMUTABLE.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere la sottoscrizione utilizzando MQCLOSE e ricrearla con MQSUB con gli attributi impostati correttamente.

2436 (0984) (RC2436): MQRC_DURABILITY_NOT_ALLOWED

Spiegazione

Una chiamata MQSUB che utilizza l'opzione MQSO_DURABLE non è riuscita. Questo può essere per uno dei motivi seguenti:

- L'argomento sottoscritto è definito come DURSUB (NO).

- La coda denominata SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE non è disponibile.
- L'argomento sottoscritto è definito sia come MCAST(ONLY) che come DURSUB(YES) (o DURSUB(ASAPARENT) e il parent è DURSUB(YES)).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Le sottoscrizioni durevoli vengono memorizzate sul SISTEMA SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE. Verificare che questa coda sia disponibile per l'uso. Le cause possibili dell'errore includono la coda piena, la coda di inserimento inibita, la coda non esistente o (su z/OS) il pageset che la coda deve utilizzare non esiste.

Se l'argomento sottoscritto è definito come DURSUB (NO), modificare il nodo dell'argomento di gestione in modo da utilizzare DURSUB (YES) oppure utilizzare invece l'opzione MQSO_NON_DURABLE.

Se l'argomento sottoscritto è definito come MCAST (ONLY) quando si utilizza la messaggistica IBM MQ Multicast, modificare l'argomento per utilizzare DURSUB (NO).

2437 (0985) (RC2437): MQRC_NO_RETAINED_MSG

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQSUBRQ a un argomento per richiedere che tutte le pubblicazioni conservate per questo argomento vengano inviate al sottoscrittore. Tuttavia, non esistono pubblicazioni conservate attualmente memorizzate per questo argomento.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che i publisher per l'argomento contrassegnino la loro pubblicazione da conservare e che le pubblicazioni vengano effettuate per questo argomento.

2438 (0986) (RC2438): MQRC_SRO_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQSUBRQ, le opzioni MQSRO della richiesta di sottoscrizione non sono valide per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQSRO_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il gestore code non può copiare la struttura modificata nella memoria dell'applicazione, anche se la chiamata ha esito positivo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il puntatore punta alla memoria di sola lettura.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di immissione nella struttura MQSRO siano impostati in modo corretto.

2440 (0988) (RC2440): MQRC_SUB_NAME_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQSUB nel MQSD del descrittore di sottoscrizione, il campo SubName non è valido o è stato omesso. Ciò è richiesto se è specificata l'opzione MQSD MQSO_DURABLE, ma può essere utilizzato anche se MQSO_DURABLE non è specificato.

Si applica una delle seguenti condizioni:

- SubName.VSLength è maggiore di zero, ma SubName.VSOffset è zero e SubName.VSPtr è il puntatore null.
- SubName.VSOffset è diverso da zero e SubName.VSPtr non è il puntatore null (cioè, sembra che entrambi i campi siano utilizzati dove ne è consentito solo uno).
- SubName.VSPtr non è un puntatore valido.
- SubName.VSOffset o SubName.VSPtr punta all'archiviazione che non è accessibile.
- SubName.VSLength è zero ma questo campo è obbligatorio.
- SubName.VSLength supera la lunghezza massima consentita per questo campo.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che SubName sia specificato e SubName.VSLength è diverso da zero. Assicurarsi che uno tra SubName.VSOffset o SubName.VSPtr è zero e l'altro non zero. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile. Specificare una lunghezza che non superi la lunghezza massima consentita per questo campo.

Questo codice può essere restituito se gli indicatori sd.Options MQSO_CREATE e MQSO_RESUME sono impostati insieme e sd.SubName non è inizializzato. È inoltre necessario inizializzare la struttura MQCHARV per sd.SubName, anche se non è presente alcuna sottoscrizione da riprendere; per ulteriori dettagli, consultare [Esempio 2: Sottoscrittore MQ gestito](#).

2441 (0989) (RC2441): MQRC_OBJECT_STRING_ERROR

Spiegazione

Sulla chiamata MQOPEN o MQPUT1 nel MQOD del descrittore oggetto o sulla chiamata MQSUB nel MQSD del descrittore sottoscrizione, il campo ObjectString non è valido.

Si applica una delle seguenti condizioni:

- ObjectString.VSLength è maggiore di zero, ma ObjectString.VSOffset è zero e ObjectString.VSPtr è il puntatore null.
- ObjectString.VSOffset è diverso da zero e ObjectString.VSPtr non è il puntatore null (cioè, sembra che entrambi i campi siano utilizzati dove ne è consentito solo uno).
- ObjectString.VSPtr non è un puntatore valido.
- ObjectString.VSOffset o ObjectString.VSPtr punta all'archiviazione che non è accessibile.
- ObjectString.VSLength supera la lunghezza massima consentita per questo campo.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che uno di ObjectString.VSOffset o ObjectString.VSPtr è zero e l'altro non zero. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile. Specificare una lunghezza che non superi la lunghezza massima consentita per questo campo.

2442 (098A) (RC2442): MQRC_PROPERTY_NAME_ERROR

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di impostare una proprietà con un nome non valido. L'utilizzo di una delle seguenti impostazioni causa questo errore:

- Il nome contiene un carattere non valido.
- Il nome inizia con "JMS" o "usr.JMS" e la proprietà JMS non è riconosciuta.
- Il nome inizia con "mq" in qualsiasi combinazione di minuscolo o maiuscolo e non è "mq_usr" e contiene più di un "." U+002E). Più "." non sono consentiti nelle proprietà con tali prefissi.
- Il nome è "NULL", "TRUE", "FALSE", "NOT", "AND", "OR", "BETWEEN", "LIKE", "IN", "IS" e "ESCAPE" oppure è una di queste parole chiave con prefisso "usr".
- Il nome inizia con "Body" o "Root" (ad eccezione dei nomi che iniziano con "Root.MQMD").
- Un "." non deve essere immediatamente seguito da un altro carattere "." punto.
- Il "." Il carattere non può essere l'ultimo carattere in un nome proprietà.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

I nomi proprietà validi sono descritti nella documentazione IBM MQ . Assicurarsi che tutte le proprietà nel messaggio abbiano nomi validi prima di emettere nuovamente la chiamata.

2443 (098B) (RC2443): MQRC_SEGMENTATION_NOT_ALLOWED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 per inserire un messaggio segmentato o un messaggio che può essere suddiviso in segmenti più piccoli (MQMF_SEGMENTATION_ALLOWED). È stato rilevato che il messaggio contiene una o più proprietà definite da MQ nei dati del messaggio; le proprietà definite da MQ non sono valide nei dati del messaggio di un messaggio segmentato.

IBM MQ Il multicast non può utilizzare messaggi segmentati.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere le proprietà non valide dai dati del messaggio o impedire la segmentazione del messaggio.

2444 (098C) (RC2444): MQRC_CBD_ERROR

Spiegazione

una chiamata MQCB alla struttura MQCBD non è valida per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQCBD_STRUC_ID
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che i campi di input nella struttura MQCBD siano impostati correttamente.

2445 (098D) (RC2445): MQRC_CTLO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCTL, la struttura MQCTLO non è valida per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQCTLO_STRUC_ID
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di input nella struttura MQCTLO siano impostati correttamente.

2446 (098E) (RC2446): MQRC_NO_CALLBACKS_ACTIVE

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQCTL con un'Operazione MQOP_START_WAIT ed è stata restituita perché non sono presenti callback attualmente definiti che non sono sospesi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che sia presente almeno una funzione consumer registrata e ripresa.

2448 (0990) (RC2448): MQRC_CALLBACK_NOT_REGISTERED

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di emettere una chiamata MQCB su un handle dell'oggetto che non dispone attualmente di un callback registrato.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stato registrato un callback rispetto all'handle dell'oggetto.

2449 (0991) (RC2449): MQRC_OPERATION_NOT_ALLOWED

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQCTL con un'operazione non consentita a causa dello stato di utilizzo asincrono su hConn .

Se l'operazione era MQOP_RESUME, l'operazione non è consentita perché lo stato di utilizzo asincrono su hConn è ARRESTATO. Immettere nuovamente MQCTL con l'operazione MQOP_START.

Se l'operazione era MQOP_SUSPEND, l'operazione non è consentita perché lo stato di utilizzo asincrono su hConn è STOPPED. Se è necessario impostare hConn in uno stato SUSPENDED, emettere MQCTL con l'operazione MQOP_START seguita da MQCTL con MQOP_SUSPEND.

Se l'operazione era MQOP_START, l'operazione non è consentita perché lo stato di utilizzo asincrono su hConn è SOSPESO. Emettere nuovamente MQCTL con l'Operazione MQOP_RESUME.

Se l'operazione era MQOP_START_WAIT, l'operazione non è consentita perché

- Lo stato di utilizzo asincrono su hConn è SOSPESO. Emettere nuovamente MQCTL con l'Operazione MQOP_RESUME.
- Lo stato dell'utilizzo asincrono su hConn è già AVVIATO. Non combinare l'utilizzo di MQOP_START e MQOP_START_WAIT all'interno di un'applicazione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Emettere nuovamente la chiamata MQCTL con l'operazione corretta.

2457 (0999) (RC2457): MQRC_OPTIONS_CHANGED

Spiegazione

Una chiamata MQGET su un handle di coda aperto utilizzando MQOO_READ_AHEAD (o risolto in quel valore tramite il valore predefinito della coda) ha modificato un'opzione che deve essere congruente tra le chiamate MQGET.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Mantenere invariate tutte le opzioni MQGET richieste tra i richiami di MQGET oppure utilizzare MQOO_NO_READ_AHEAD quando si apre la coda.

2458 (099A) (RC2458): MQRC_READ_AHEAD_MSGS

Spiegazione

Su una chiamata MQCLOSE, è stata utilizzata l'opzione MQCO_QUIESCE e ci sono ancora messaggi memorizzati nel buffer di lettura anticipata del client che sono stati inviati al client prima di un'applicazione che li ha richiesti e non sono stati ancora utilizzati dall'applicazione.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Continuare a utilizzare i messaggi utilizzando l'handle della coda fino a quando non sono più disponibili, quindi emettere di nuovo MQCLOSE oppure scegliere di eliminare questi messaggi emettendo la chiamata MQCLOSE con l'opzione MQCO_IMMEDIATE.

2459 (099B) (RC2459): MQRC_SELECTOR_SYNTAX_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQPUT1 o MQSUB ma è stata specificata una stringa di selezione che conteneva un errore di sintassi.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Consultare [Selettore messaggi](#) e verificare di aver seguito correttamente le regole per specificare le stringhe di selezione. Correggere tutti gli errori di sintassi e inoltrare nuovamente la chiamata API di MQ per cui si è verificato l'errore.

2460 (099C) (RC2460): MQRC_HMSG_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCRTMH, MQDLTMH, MQSETMP, MQINQMP o MQDLT, un handle del messaggio fornito non è valido, per uno dei seguenti motivi:

- Il puntatore del parametro non è valido o (per la chiamata MQCRTMH) punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il valore specificato non è stato restituito da una precedente chiamata MQCRTMH.
- Il valore specificato è stato reso non valido da una chiamata MQDLTMH precedente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che una chiamata MQCRTMH sia stata eseguita correttamente per la connessione e che una chiamata MQDLTMH non sia stata già eseguita per essa. Assicurarsi che l'handle sia utilizzato all'interno del suo ambito valido, per ulteriori informazioni, consultare [MQCRTMH - Crea handle del messaggio](#).

2461 (099D) (RC2461): MQRC_CMHO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCRTMH, la struttura delle opzioni di creazione dell'handle del messaggio MQCMHO non è valida, per uno dei motivi riportati di seguito:

- Il campo StrucId non è MQCMHO_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che i campi di input nella struttura MQCMHO siano impostati correttamente.

2462 (099E) (RC2462): MQRC_DMHO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQDLTMH, la struttura MQDMHO delle opzioni di gestione dei messaggi di eliminazione non è valida per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQCMHO_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di input nella struttura MQDMHO siano impostati correttamente.

2463 (099F) (RC2463): MQRC_SMPO_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQSETMP, la struttura di opzioni della proprietà del messaggio impostata MQSMPO non è valida, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQSMPO_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.

- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di immissione nella struttura MQSMPO siano impostati correttamente.

2464 (09A0) (RC2464): MQRC_IMPO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQINQMP, la struttura delle opzioni della proprietà del messaggio di richiesta MQIMPO non è valida per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQIMPO_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il gestore code non può copiare la struttura modificata nella memoria dell'applicazione, anche se la chiamata ha esito positivo. Ciò può verificarsi, ad esempio, se il puntatore punta alla memoria di sola lettura.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che i campi di immissione nella struttura MQIMPO siano impostati correttamente.

2465 (09A1) (RC2465): MQRC_PROPERTY_NAME_TOO_BIG

Spiegazione

Su una chiamata MQINQMP IBM MQ ha tentato di copiare il nome della proprietà richiesta nell'ubicazione indicata dal campo ReturnedName del parametro InqPropOpts, ma il buffer era troppo piccolo per contenere il nome completo della proprietà. La chiamata non è riuscita ma il campo VSLength del parametro InqPropOpts di ReturnedName indica la dimensione del buffer ReturnedName .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Il nome completo della proprietà può essere richiamato richiamando di nuovo MQINQMP con un buffer più grande per il nome restituito, specificando anche l'opzione MQIMPO_INQ_PROP_UNDER_CURSOR. Questo analizzerà la stessa proprietà.

2466 (09A2) (RC2466): MQRC_PROP_VALUE_NOT_CONVERTED

Spiegazione

È stata immessa una chiamata MQINQMP con l'opzione MQIMPO_CONVERT_VALUE specificata nel parametro InqPropOpts, ma si è verificato un errore durante la conversione del valore della proprietà. Il valore della proprietà non viene convertito, i valori dei campi ReturnedCCSID e ReturnedEncoding nel parametro di opzione InqProp sono impostati su quelli del valore restituito.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare che il valore della proprietà sia descritto correttamente dai parametri ValueCCSID e ValueEncoding specificati quando è stata impostata la proprietà. Verificare inoltre che questi valori e RequestedCCSID e RequestedEncoding specificati nel parametro InqPropOpts della chiamata MQINQMP, siano supportati per la conversione di MQ . Se la conversione richiesta non è supportata, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

2467 (09A3) (RC2467): MQRC_PROP_TYPE_NOT_SUPPORTED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQINQMP e la proprietà interrogata ha un tipo di dati non supportato. Viene restituita una rappresentazione stringa del valore e il campo TypeString del parametro InqPropOpts può essere utilizzato per stabilire il tipo di dati della proprietà.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Verificare se il valore della proprietà doveva avere un tipo di dati indicato dal campo TypeString . In tal caso, l'applicazione deve decidere come interpretare il valore. In caso contrario, modificare l'applicazione che ha impostato la proprietà per fornire un tipo di dati supportato.

2469 (09A5) (RC2469): MQRC_PROPERTY_VALUE_TOO_BIG

Spiegazione

Su una chiamata MQINQMP, il valore della proprietà era troppo grande per rientrare nel buffer fornito. Il campo DataLength è impostato sulla lunghezza del valore della proprietà prima del troncamento e il parametro Value contiene la quantità di valore adatta.

Su una chiamata MQMHBUFF, BufferLength era inferiore alla dimensione delle proprietà da inserire nel buffer. In questo caso la chiamata ha esito negativo. Il campo DataLength è impostato sulla lunghezza delle proprietà prima del troncamento.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Fornire un buffer di dimensioni almeno pari a DataLength se sono richiesti tutti i dati del valore della proprietà e richiamare nuovamente MQINQMP con l'opzione MQIMPO_INQ_PROP_UNDER_CURSOR specificata.

2470 (09A6) (RC2470): MQRC_PROP_CONV_NOT_SUPPORTED

Spiegazione

In una chiamata MQINQMP, è stata specificata l'opzione MQIMPO_CONVERT_TYPE per richiedere che il valore della proprietà venga convertito nel tipo di dati fornito prima della restituzione della chiamata. La conversione tra i tipi di dati di proprietà effettivi e richiesti non è supportata. Il parametro Tipo indica il tipo di dati del valore della proprietà.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Richiamare nuovamente MQINQMP senza MQIMPO_CONVERT_TYPE specificato oppure richiedere un tipo di dati per cui è supportata la conversione.

2471 (09A7) (RC2471): MQRC_PROPERTY_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

In una chiamata MQINQMP, non è stato possibile trovare alcuna proprietà corrispondente al nome specificato. Quando si esegue l'iterazione attraverso più proprietà, possibilmente utilizzando un nome contenente un carattere jolly, ciò indica che tutte le proprietà corrispondenti al nome sono state ora restituite.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stato specificato il corretto nome della proprietà. Se il nome contiene un carattere jolly, specificare l'opzione MQIMPO_INQ_FIRST per iniziare di nuovo l'iterazione sulle proprietà.

2472 (09A8) (RC2472): MQRC_PROP_NUMBER_FORMAT_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQINQMP, è stata richiesta la conversione del valore della proprietà. Il formato della proprietà non è valido per la conversione nel tipo di dati richiesto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che siano specificati il tipo di dati e il nome proprietà corretti. Verificare che l'impostazione dell'applicazione abbia fornito il formato corretto. Consultare la documentazione per la chiamata MQINQMP per i dettagli sui formati richiesti per la conversione dei dati dei valori delle proprietà.

2473 (09A9) (RC2473): MQRC_PROPERTY_TYPE_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQSETMP, il parametro Tipo non specifica un valore MQTYPE_ * valido. Per le proprietà che iniziano con "Root.MQMD." o "JMS" il tipo specificato deve corrispondere al tipo di dati del campo di intestazione MQMD o JMS corrispondente:

- Per i campi MQCHARn o Java String utilizzare MQTYPE_STRING.
- Per i campi MQLONG o Java int utilizzare MQTYPE_INT32.
- Per i campi MQBYTEn utilizzare MQTYPE_BYTE_STRING.
- Per i campi lunghi Java utilizzare MQTYPE_INT64.

Su una chiamata MQINQMP, il parametro Tipo non è valido. Il puntatore di parametro non è valido, il valore non è valido o punta alla memoria di sola lettura. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il parametro.

2478 (09AE) (RC2478): MQRC_PROPERTIES_TOO_BIG

Spiegazione

Una chiamata MQPUT o MQPUT1 è stata emessa per inserire un messaggio in una coda, ma le proprietà del messaggio erano troppo grandi. La lunghezza delle proprietà non può superare il valore dell'attributo del gestore code **MaxPropertiesLength**. Questo codice di ritorno verrà emesso anche se un messaggio con intestazioni superiori a 511 KB viene inserito in una coda condivisa.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Considerare una delle azioni riportate di seguito:

- Ridurre il numero o la dimensione delle proprietà associate al messaggio. Ciò potrebbe includere lo spostamento di alcune proprietà nei dati dell'applicazione.
- Aumentare il valore dell'attributo del gestore code MaxPropertiesLength.

2479 (09AF) (RC2479): MQRC_PUT_NOT_TRATTENUTO

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 per pubblicare un messaggio su un argomento, utilizzando l'opzione MQPMO_RETAIN, ma non è stato possibile conservare la pubblicazione. La pubblicazione non viene pubblicata per i sottoscrittori corrispondenti.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Le pubblicazioni conservate sono memorizzate su SYSTEM.RETAINED.PUB.QUEUE. Accertarsi che questa coda sia disponibile per l'utilizzo da parte dell'applicazione. Le cause possibili dell'errore includono la coda piena, la coda non inserita o la coda non esistente.

2480 (09B0) (RC2480): MQRC_ALIAS_TARGTYPE_CHANGED

Spiegazione

Una chiamata MQPUT o MQPUT1 è stata eseguita per pubblicare un messaggio su un argomento. Una delle sottoscrizioni corrispondenti a questo argomento è stata effettuata con una coda di destinazione che era una coda alias che originariamente faceva riferimento a una coda, ma che ora fa riferimento a un oggetto argomento, che non è consentito. In questa situazione il codice motivo MQRC_ALIAS_TARGTYPE_CHANGED viene restituito nel campo Feedback nell'MQMD di un messaggio di report o nel campo Motivo nella struttura MQDLH di un messaggio nella coda di messaggi non recapitabili.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Individuare il sottoscrittore che sta utilizzando una coda alias che fa riferimento a un oggetto argomento e modificarlo in modo che faccia di nuovo riferimento a una coda oppure modificare la sottoscrizione in modo che faccia riferimento a una coda diversa.

2481 (09B1) (RC2481): MQRC_DMPO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQDLTMP, la struttura delle opzioni di eliminazione delle proprietà del messaggio MQDMPO non è valida per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQDMPO_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di immissione nella struttura MQDMPO siano impostati correttamente.

2482 (09B2) (RC2482): MQRC_PD_ERROR

Spiegazione

In una chiamata MQSETMP o MQINQMP, la struttura del descrittore della proprietà MQPD non è valida, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQPD_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)
- Il campo Contesto contiene un valore non riconosciuto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che i campi di input nella struttura MQPD siano impostati correttamente.

2483 (09B3) (RC2483): MQRC_CALLBACK_TYPE_ERROR

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQCB con un'Operazione di MQOP_REGISTER con un valore non corretto per CallbackType

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che il campo CallbackType di MQCBDO sia specificato correttamente.

2484 (09B4) (RC2484): MQRC_CBD_OPTIONS_ERROR

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQCB con un'Operazione MQOP_REGISTER con un valore non corretto per il campo Opzioni di MQCBD.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che le opzioni siano specificate correttamente.

2485 (09B5) (RC2485): MQRC_MAX_MSG_LENGTH_ERROR

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQCB con un'operazione di MQOP_REGISTER con un valore non corretto per il campo MaxMsgLength di MQCBD.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che la lunghezza MaxMsgs sia stata specificata correttamente.

2486 (09B6) (RC2486): MQRC_CALLBACK_ROUTINE_ERROR

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQCB con un'Operazione MQOP_REGISTER non riuscita per uno dei seguenti motivi:

- Sono specificati sia CallbackName che CallbackFunction . Solo uno deve essere specificato sulla chiamata.
- La chiamata è stata effettuata da un ambiente che non supporta i puntatori di funzione.
- Un linguaggio di programmazione che non supporta i riferimenti del puntatore di funzione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che il valore CallbackName venga specificato correttamente.

2487 (09B7) (RC2487): MQRC_CALLBACK_LINK_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQCTL, il modulo di gestione callback (CSQBMCSM o CSQBMCSX per batch e DFHMQMCM per CICS) non può essere caricato, quindi l'adattatore non può collegarsi ad esso.

Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che sia stata specificata la concatenazione di librerie corretta nel JCL di esecuzione del programma applicativo e nel JCL di avvio del gestore code. Tutte le modifiche non sottoposte a commit in un'unità di lavoro devono essere annullate. Viene eseguito automaticamente il backout di un'unità di lavoro coordinata dal gestore code.

2488 (09B8) (RC2488): MQRC_OPERATION_ERROR

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQCTL o MQCB con un parametro non valido.

È presente un conflitto con il valore specificato per il parametro **Operation**.

Questo errore può essere causato da un valore non valido nel parametro **Operation**, da nessun consumer registrato quando si utilizza il parametro MQOP_START o MQOP_START_WAIT e dal tentativo di utilizzare librerie non thread con chiamate API asincrone.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare il programma di applicazione e verificare che le opzioni del parametro **Operation** siano corrette. Assicurarsi di aver modificato il collegamento dell'applicazione con la versione corretta delle librerie di thread per le funzioni asincrone.

2489 (09B9) (RC2489): MQRC_BMHO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQBUFMH, il buffer per la struttura delle opzioni di gestione dei messaggi MQBMHO non è valida, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQBMHO_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di input nella struttura MQBMHO siano impostati correttamente.

2490 (09BA) (RC2490): MQRC_UNSUPPORTED_PROPERTY

Spiegazione

È stato rilevato che un messaggio contiene una proprietà non supportata dal gestore code. L'operazione non riuscita ha richiesto che tutte le proprietà siano supportate dal gestore code. Ciò può verificarsi durante la chiamata MQPUT/MQPUT1 o quando un messaggio sta per essere inviato a un gestore code che non supporta le proprietà del messaggio.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Determinare quale proprietà del messaggio non è supportata dal gestore code e decidere se rimuovere la proprietà dal messaggio o connettersi a un gestore code che non supporta la proprietà.

2492 (09BC) (RC2492): MQRC_PROP_NAME_NOT_CONVERT

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQINQMP con l'opzione MQIMPO_CONVERT_VALUE specificata nel parametro InqPropOpts, ma si è verificato un errore durante la conversione del nome restituito della proprietà. Il nome restituito non è convertito

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Verificare che la serie di caratteri del nome restituito sia stata descritta correttamente quando è stata impostata la proprietà. Verificare inoltre che questi valori e RequestedCCSID e RequestedEncoding specificati nel parametro InqPropOpts della chiamata MQINQMP, siano supportati per la conversione di MQ . Se la conversione richiesta non è supportata, la conversione deve essere eseguita dall'applicazione.

2494 (09BE) (RC2494): MQRC_GET_ENABLED

Spiegazione

Questo codice di errore viene restituito ad un utente asincrono nel momento in cui una coda precedentemente inibita per il richiamo è stata riabilitata per il richiamo.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice motivo viene utilizzato per informare l'applicazione della modifica dello stato della coda.

2495 (09BF) (RC2495): MQRC_MODULE_NOT_FOUND

Spiegazione

Non è stato possibile caricare una libreria condivisa nativa.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Questo problema potrebbe essere causato da uno dei seguenti motivi:

- È stata effettuata una chiamata MQCB con un'operazione MQOP_REGISTER che specifica un *CallbackName* che non è stato trovato. Verificare che il valore *CallbackName* sia stato specificato correttamente.
- Il codice Java MQ non è stato in grado di caricare una libreria condivisa nativa Java . Questo errore può verificarsi se un'applicazione Java è in esecuzione in un JRE a 32 bit ma è stata configurata per caricare le Java Native Libraries a 64 bit. Controllare lo stack di eccezione associato e FFST. Verificare che la libreria condivisa JNI sia specificata correttamente. Verificare inoltre di aver specificato

-Djava.library.path=/opt/mqm/java/lib, o equivalente, quando si richiama il programma Java.

Informazioni correlate

[Le librerie JNI \(Java Native Interface\) richieste dalle applicazioni IBM MQ classes for JMS](#)

2496 (09C0) (RC2496): MQRC_MODULE_INVALID

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQCB con un'operazione MQOP_REGISTER, specificando un CallbackName che non è un modulo di caricamento valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che il valore CallbackName venga specificato correttamente.

2497 (09C1) (RC2497): MQRC_MODULE_ENTRY_NOT_FOUND

Spiegazione

Una chiamata MQCB è stata effettuata con un'operazione MQOP_REGISTER e CallbackName identifica un nome funzione che non può essere trovato nella libreria specificata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che il valore CallbackName venga specificato correttamente.

2498 (09C2) (RC2498): MQRC_MIXED_CONTENT_NOT_ALLOWED

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di impostare una proprietà con contenuto misto. Ad esempio, se un'applicazione imposta la proprietà "x.y" e poi tenta di impostare la proprietà "x.y.z" non è chiaro se nella gerarchia di nomi di proprietà "y" contiene un valore o un altro raggruppamento logico. Tale gerarchia sarebbe "contenuto misto" e questo non è supportato. L'impostazione di una proprietà che potrebbe causare contenuto misto non è consentita. Una gerarchia all'interno di un nome proprietà viene creata utilizzando il ":" U+002E).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

I nomi proprietà validi sono descritti nella documentazione IBM MQ. Modificare la gerarchia dei nomi delle proprietà in modo che non contenga più contenuto misto prima di emettere nuovamente la chiamata.

2499 (09C3) (RC2499): MQRC_MSG_HANDLE_IN_USE

Spiegazione

È stata richiamata una chiamata alla proprietà del messaggio (MQCRTMH, MQDLTMH, MQSETMP, MQINQMP, MQDLTMP o MQMHBUF) specificando un handle del messaggio già in uso su un'altra chiamata API. Un handle del messaggio può essere utilizzato solo su una chiamata alla volta.

L'utilizzo simultaneo di un handle del messaggio può verificarsi, ad esempio, quando un'applicazione utilizza più thread.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che non sia possibile utilizzare l'handle del messaggio mentre è in corso un'altra chiamata.

2500 (09C4) (RC2500): MQRC_HCONN_ASYNC_ACTIVE

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di emissione di una chiamata MQI durante l'avvio della connessione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Arrestare o sospendere la connessione utilizzando la chiamata MQCTL e ritentare l'operazione.

2501 (09C5) (RC2501): MQRC_MHBO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQMHBUF, l'handle del messaggio per la struttura di opzioni del buffer MQMHBO non è valido, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQMHBO_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che i campi di input nella struttura MQMHBO siano impostati correttamente.

2502 (09C6) (RC2502): MQRC_PUBLICATION_FAILURE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT o MQPUT1 per pubblicare un messaggio su un argomento. La consegna della pubblicazione ad uno dei sottoscrittori non è riuscita a causa della combinazione dell'opzione syncpoint utilizzata e:

- • L'attributo PMSGDLV sull'oggetto TOPIC di gestione se era un messaggio persistente.
- • L'attributo NPMSGDLV sull'oggetto TOPIC di gestione se era un messaggio non persistente.

La pubblicazione non è stata consegnata a nessuno dei sottoscrittori.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Individuare il sottoscrittore o i sottoscrittori che hanno problemi con la propria coda di sottoscrizioni e risolvere il problema oppure modificare l'impostazione degli attributi PMSGDLV o NPMSGDLV nell'ARGOMENTO in modo che i problemi con un sottoscrittore non abbiano effetto sugli altri sottoscrittori. Ritentare MQPUT.

2503 (09C7) (RC2503): MQRC_SUB_INHIBITED

Spiegazione

Le chiamate MQSUB all'argomento sottoscritto sono attualmente inibite.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se la progettazione del sistema consente alle richieste di sottoscrizione di essere inibite per brevi periodi, ritentare l'operazione in un secondo momento.

2504 (09C8) (RC2504): MQRC_SELECTOR_ALWAYS_FALSE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQPUT1 o MQSUB ma è stata specificata una stringa di selezione che non selezionerà mai un messaggio

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che la logica della stringa di selezione passata sull'API sia quella prevista. Apportare le correzioni necessarie alla logica della stringa e inoltrare di nuovo la chiamata API di MQ per cui si è verificato il messaggio.

2507 (09CB) (RC2507): MQRC_XEPO_ERROR

Spiegazione

Su una chiamata MQXEP, la struttura delle opzioni di uscita MQXEPO non è valida, per uno dei seguenti motivi:

- Il campo StrucId non è MQXEPO_STRUC_ID.
- Il campo Versione specifica un valore non valido o non supportato.
- Il puntatore del parametro non è valido. (Non è sempre possibile rilevare puntatori di parametro non validi; se non rilevati, si verificano risultati imprevedibili.)

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che i campi di input nella struttura MQXEPO siano impostati correttamente.

2509 (09CD) (RC2509): MQRC_DURABILITY_NOT_ALTERABLE

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQSUB utilizzando l'opzione MQSO_ALTER modificando la durata della sottoscrizione. Non è possibile modificare la durata di una sottoscrizione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere la sottoscrizione utilizzando MQCLOSE e ricrearla con MQSUB con gli attributi impostati correttamente oppure modificare l'opzione di durata utilizzata nella chiamata MQSUB in modo che corrisponda alla sottoscrizione esistente.

2510 (09CE) (RC2510): MQRC_TOPIC_NOT_ALTERABLE

Spiegazione

Una chiamata MQSUB che utilizza l'opzione MQSO_ALTER è stata effettuata modificando uno o più campi in MQSD che forniscono l'argomento a cui si sta effettuando la sottoscrizione. Questi campi sono le opzioni ObjectName, ObjectStringo i caratteri jolly. L'argomento sottoscritto non può essere modificato.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere la sottoscrizione utilizzando MQCLOSE e ricrearla con MQSUB con gli attributi impostati correttamente oppure modificare gli attributi e opzioni utilizzati nella chiamata MQSUB in modo che corrispondano alla sottoscrizione esistente.

2512 (09D0) (RC2512): MQRC_SUBLEVEL_NOT_ALTERABLE

Spiegazione

La chiamata MQSUB con l'opzione MQSO_ALTER è stata effettuata modificando il sottolivello della sottoscrizione. Il sottolivello di una sottoscrizione non può essere modificato.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere la sottoscrizione utilizzando MQCLOSE e ricrearla con MQSUB con gli attributi impostati correttamente oppure modificare il campo SubLevel utilizzato nella chiamata MQSUB in modo che corrisponda alla sottoscrizione esistente.

2513 (09D1) (RC2513): MQRC_PROPERTY_NAME_LENGTH_ERR

Spiegazione

Si è tentato di impostare, interrogare o eliminare una proprietà con un nome non valido. Questo è uno dei seguenti motivi:

- Il campo VSLength del nome della proprietà è stato impostato su un valore minore o uguale a zero.
- Il campo VSLength del nome della proprietà è stato impostato su un valore maggiore del valore massimo consentito (vedere la costante MQ_MAX_PROPERTY_NAME_LENGTH).
- Il campo VSLength del nome proprietà è stato impostato su MQVS_NULL_TERMINATED e il nome proprietà era maggiore del valore massimo consentito.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

I nomi proprietà validi sono descritti nella documentazione IBM MQ . Accertarsi che la proprietà abbia una lunghezza nome valida prima di emettere nuovamente la chiamata.

2514 (09D2) (RC2514): MQRC_DUPLICATE_GROUP_SUB

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQSUB utilizzando l'opzione MQSO_GROUP_SUB per la creazione di una nuova sottoscrizione raggruppata, ma, sebbene abbia un SubNameunivoco, corrisponde al nome dell'argomento completo di una sottoscrizione esistente nel gruppo.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il nome completo dell'argomento utilizzato in modo che non corrisponda ad alcuna sottoscrizione esistente nel gruppo oppure correggere gli attributi di raggruppamento se era previsto un gruppo diverso o se la sottoscrizione non era destinata ad essere raggruppata.

2515 (09D3) (RC2515): MQRC_GROUPING_NOT_ALTERABLE

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQSUB utilizzando l'opzione MQSO_ALTER su una sottoscrizione raggruppata, ovvero una chiamata effettuata con l'opzione MQSO_GROUP_SUB. Il raggruppamento delle sottoscrizioni non è modificabile.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere la sottoscrizione utilizzando MQCLOSE e ricrearla con MQSUB con gli attributi impostati correttamente oppure modificare i vari campi di raggruppamento utilizzati nella chiamata MQSUB in modo che corrispondano alla sottoscrizione esistente.

2516 (09D4) (RC2516): MQRC_SELECTOR_INVALID_FOR_TYPE

Spiegazione

Una SelectionString può essere specificata solo in MQOD per un MQOPEN/MQPUT1 se si verifica quanto segue:

- ObjectType è MQOT_Q
- La coda viene aperta utilizzando una delle opzioni di apertura MQOO_INPUT_ *.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare il valore di ObjectType in modo che sia MQOT_Q e assicurarsi che la coda sia aperta utilizzando una delle opzioni MQOO_INPUT_ *.

2517 (09D5) (RC2517): MQRC_HOBJ QUIESCED

Spiegazione

L'HOBJ è stato disattivato ma nel buffer di lettura anticipata non sono presenti messaggi che corrispondono ai criteri di selezione correnti. Questo codice di errore indica che il buffer di lettura anticipata non è vuoto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Questo codice di errore indica che sono stati elaborati tutti i messaggi con i criteri di selezione correnti. Fare quanto segue:

- Se non è necessario elaborare ulteriori messaggi, emettere un MQCLOSE senza l'opzione MQCO_QUIESCE. Tutti i messaggi nel buffer di lettura anticipata verranno eliminati.

- Ridurre i criteri di selezione correnti modificando i valori in MQGMO ed emettere nuovamente la chiamata. Una volta utilizzati tutti i messaggi, la chiamata restituirà MQRC_HOBY QUIESCED_NO_MSGS.

2518 (09D6) (RC2518): MQRC_HOBY QUIESCED_NO_MSGS

Spiegazione

L'HOBY è stato disattivato e il buffer di lettura anticipata è ora vuoto. Nessun altro messaggio verrà consegnato a questo HOBY

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Emettere MQCLOSE per HOBY.

2519 (09D7) (RC2519): MQRC_SELECTION_STRING_ERROR

Spiegazione

La SelectionString deve essere specificata in base alla descrizione di come utilizzare una struttura MQCHARV. Esempi del motivo per cui è stato restituito questo errore:

- SelectionString.VSLength è maggiore di zero, ma SelectionString.VSOffset è zero e SelectionString.VSPtr è un puntatore nullo.
- SelectionString.VSOffset è diverso da zero e SelectionString.VSPtr non è il puntatore null (cioè, sembra che entrambi i campi siano utilizzati dove ne è consentito solo uno).
- SelectionString.VSPtr non è un puntatore valido.
- SelectionString.VSOffset o SelectionString.VSPtr punta all'archiviazione che non è accessibile.
- SelectionString.VSLength supera la lunghezza massima consentita per questo campo. La lunghezza massima è determinata da [MQ_SELECTOR_LENGTH](#).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare i campi di MQCHARV in modo che segua le regole per una struttura MQCHARV valida.

2520 (09D8) (RC2520): MQRC_RES_OBJECT_STRING_ERROR

Spiegazione

Nella chiamata MQOPEN o MQPUT1 nel MQOD del descrittore oggetto o nella chiamata MQSUB nel MQSD del descrittore sottoscrizione, il campo ResObjectString non è valido.

Si applica una delle seguenti condizioni:

- ResObjectString.VSLength è maggiore di zero, ma ResObjectString.VSOffset è zero e ResObjectString.VSPtr è il puntatore null.
- ResObjectString.VSOffset è diverso da zero e ResObjectString.VSPtr non è il puntatore null (ossia, sembra che entrambi i campi vengano utilizzati dove è consentito solo uno).

- ResObjectString.VSPtr non è un puntatore valido.
- ResObjectString.VSOffset o ResObjectString.VSPtr punta a un'archiviazione non accessibile.
- ResObjectString.VSBufSize è MQVS_USE_VSLENGTH e uno tra ResObjectString.VSOffset o ResObjectString.VSPtr è stato fornito.

Codice di completamento

MQCC_NON_RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che uno tra ResObjectString.VSOffset o ResObjectString.VSPtr sia zero e l'altro diverso da zero e che la lunghezza del buffer sia fornita in ResObjectString.VSBufSize. Verificare che il campo utilizzato punti alla memoria accessibile.

2521 (09D9) (RC2521): MQRC_CONNECTION_SUSPENDED

Spiegazione

È stata restituita una chiamata MQCTL con l'operazione MQOP_START_WAIT perché il consumo asincrono dei messaggi è stato sospeso. Ciò può essere dovuto ai motivi seguenti:

- La connessione è stata esplicitamente sospesa utilizzando MQCTL con l'operazione MQOP_SUSPEND
- Tutti i consumer sono stati annullati o sospesi.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Se questa è una condizione prevista, non è richiesta alcuna azione correttiva. Se si tratta di una condizione imprevista, verificare che:

- Almeno un consumer è registrato e non è sospeso
- La connessione non è stata sospesa

2522 (09DA) (RC2522): MQRC_INVALID_DESTINATION

Spiegazione

Una chiamata MQSUB ha avuto esito negativo a causa di un problema con la destinazione in cui devono essere inviati i messaggi delle pubblicazioni, quindi non è possibile restituire un handle dell'oggetto all'applicazione e la sottoscrizione non è stata effettuata. Questo può essere per uno dei motivi seguenti:

- La chiamata MQSUB ha utilizzato MQSO_CREATE, MQSO_MANAGED e MQSO_NON_DURABLE e la coda modello a cui fa riferimento MNDURMDL sul nodo dell'argomento di gestione non esiste
- La chiamata MQSUB ha utilizzato MQSO_CREATE, MQSO_MANAGED e MQSO_DURABLE e la coda modello a cui fa riferimento MDURMDL sul nodo dell'argomento di gestione non esiste o è stata definita con un DEFTYPE di TEMPDYN.
- La chiamata MQSUB ha utilizzato MQSO_CREATE o MQSO_ALTER su una sottoscrizione durevole e l'handle dell'oggetto fornito fa riferimento a una coda dinamica temporanea. Questa non è una destinazione appropriata per una sottoscrizione durevole.
- La chiamata MQSUB ha utilizzato MQSO_RESUME e un Hobj di MQHO_NONE, per riprendere una sottoscrizione creata in modo amministrativo, ma il nome della coda fornito nel parametro DEST della sottoscrizione non esiste.

- La chiamata MQSUB ha utilizzato MQSO_RESUME e un Hobj di MQHO_NONE, per riprendere una sottoscrizione API creata in precedenza, ma la coda utilizzata in precedenza non esiste più.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che le code modello a cui fanno riferimento MNDURMDL e MDURMDL esistano e che abbiano un DEFTYPE appropriato. Creare la coda a cui fa riferimento il parametro DEST in una sottoscrizione di gestione, se ne viene utilizzata una. Modificare la sottoscrizione per utilizzare una coda esistente se quella utilizzata in precedenza non esiste.

2523 (09DB) (RC2523): MQRC_INVALID_SUBSCRIPTION

Spiegazione

Una chiamata MQSUB che utilizza non MQSO_RESUME o MQSO_ALTER non è riuscita poiché la sottoscrizione menzionata non può essere utilizzata dalle applicazioni. Questo può essere per uno dei motivi seguenti:

- La sottoscrizione è il SISTEMA SYSTEM.DEFAULT.SUB che non è una sottoscrizione valida e deve essere utilizzata solo per compilare i valori predefiniti nei comandi DEFINE SUB.
- La sottoscrizione è una sottoscrizione di tipo proxy che non è una sottoscrizione valida per un'applicazione da riprendere e viene utilizzata solo per abilitare l'inoltro delle pubblicazioni tra gestori code.
- La sottoscrizione è scaduta e non è più valida per l'utilizzo.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che la sottoscrizione indicata nel campo SubName non sia una delle sottoelencate non valide. Se si dispone di un handle aperto per la sottoscrizione già deve essere scaduto. Utilizzare MQCLOSE per chiudere l'handle e, se necessario, creare una nuova sottoscrizione.

2524 (09DC) (RC2524): MQRC_SELECTOR_NOT_ALTERABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQSUB con l'opzione MQSO_ALTER e la MQSD conteneva una stringa di selezione. Non è consentito alterare la stringa di selezione di una sottoscrizione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che il campo SelectionString di MQSD non contenga un VSPtr valido e che VSLength sia impostato su zero quando si effettua una chiamata a MQSUB.

2525 (09DD) (RC2525): MQRC_RETAINED_MSG_Q_ERROR

Spiegazione

Una chiamata MQSUB che non ha utilizzato l'opzione MQSO_NEW_PUBLICATIONS_ONLY o una chiamata MQSUBRQ non è riuscita perché le pubblicazioni conservate che esistono per la stringa di argomenti sottoscritta non possono essere richiamate dal SISTEMA SYSTEM.RETAINED.PUB.QUEUE. Questo può essere per uno dei motivi seguenti:

- La coda è stata danneggiata o è stata cancellata.
- La coda è stata impostata su GET (DISABLED).
- I messaggi sono stati rimossi direttamente da questa coda.

Nel log verrà scritto un messaggio di errore che fornisce ulteriori dettagli sul problema con SYSTEM.RETAINED.PUB.QUEUE.

Quando questo codice di ritorno si verifica su una chiamata MQSUB, può verificarsi solo utilizzando l'opzione MQSO_CREATE e in questo caso la sottoscrizione non viene creata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se ciò si verifica in una chiamata MQSUB, emettere nuovamente la chiamata MQSUB utilizzando l'opzione MQSO_NEW_PUBLICATIONS_ONLY, che indica che nessuna pubblicazione precedentemente conservata viene inviata a questa sottoscrizione o correggere SYSTEM.RETAINED.PUB.QUEUE in modo che i messaggi possano essere richiamati da esso ed emettere nuovamente la chiamata MQSUB.

Se ciò si verifica su una chiamata MQSUBRQ, correggere SYSTEM.RETAINED.PUB.QUEUE in modo che i messaggi possano essere richiamati da esso ed emettere nuovamente la chiamata MQSUBRQ.

2526 (09DE) (RC2526): MQRC_RETAINED_NOT_DELIVERED

Spiegazione

Una chiamata MQSUB che non ha utilizzato l'opzione MQSO_NEW_PUBLICATIONS_ONLY o una chiamata MQSUBRQ non è riuscita perché le pubblicazioni conservate che esistono per la stringa di argomenti sottoscritta non possono essere consegnate alla coda di destinazione della sottoscrizione e, successivamente, non sono state consegnate alla coda di messaggi non recapitabili.

Quando questo codice di ritorno si verifica su una chiamata MQSUB, può verificarsi solo utilizzando l'opzione MQSO_CREATE e in questo caso la sottoscrizione non viene creata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere i problemi con la coda di destinazione e la coda di messaggi non recapitabili ed emettere nuovamente la chiamata MQSUB o MQSUBRQ.

2527 (09DF) (RC2527): MQRC_RFH_RESTRICTED_FORMAT_ERR

Spiegazione

Un messaggio è stato inserito in una coda contenente un'intestazione MQRFH2 che includeva una cartella con un formato limitato. Tuttavia, la cartella non era nel formato richiesto. Queste limitazioni sono:

- Se il CCSID NameValue della cartella è 1208, solo i caratteri UTF-8 a byte singolo sono consentiti nei nomi cartella, gruppo o elemento.
- I gruppi non sono consentiti nella cartella.
- I valori delle proprietà non possono contenere caratteri che richiedono l'escape.
- Solo il carattere Unicode U+0020 verrà trattato come spazio vuoto all'interno della cartella.
- Il tag della cartella non contiene l'attributo del contenuto.
- La cartella non deve contenere una proprietà con un valore null.

La cartella < mq > richiede la formattazione di questo modulo limitato.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare il messaggio per includere cartelle MQRFH2 valide.

2528 (09E0) (RC2528): MQRC_CONNECTION_STOPPED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCTL per avviare il consumo asincrono dei messaggi, ma prima che la connessione fosse pronta a utilizzare i messaggi, è stata arrestata da uno dei destinatari del messaggio.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se questa è una condizione prevista, non è richiesta alcuna azione correttiva. Se si tratta di una condizione non prevista, controllare se è stato emesso un MQCTL con l'operazione MQOP_STOP durante la funzione di callback MQCBCT_START.

2529 (09E1) (RC2529): MQRC_ASYNC_UOW_CONFLICT

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCTL con operazione MQOP_START per avviare il consumo asincrono dei messaggi, ma l'handle di connessione utilizzato ha già un'unità di lavoro globale in sospeso. MQCTL non può essere utilizzato per avviare l'utilizzo asincrono dei messaggi mentre è presente un'unità di lavoro a meno che non venga utilizzata l'operazione MQOP_START_WAIT.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Emettere un MQCMIT sull'handle di connessione per eseguire il commit dell'unità di lavoro e quindi emettere nuovamente la chiamata MQCTL oppure emettere una chiamata MQCTL utilizzando l'operazione MQOP_START_WAIT per utilizzare l'unità di lavoro dall'interno delle funzioni di callback di consumo asincrona.

2530 (09E2) (RC2530): MQRC_ASYNC_XA_CONFLICT

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCTL con l'operazione MQOP_START per avviare il consumo asincrono dei messaggi, ma un coordinatore del punto di sincronizzazione XA esterno ha già emesso una chiamata xa_open per questo handle di connessione. Le transazioni XA devono essere eseguite utilizzando l'operazione MQOP_START_WAIT.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Emettere nuovamente la chiamata MQCTL utilizzando l'operazione MQOP_START_WAIT.

2531 (09E3) (RC2531): MQRC_PUBSUB_INHIBITED

Spiegazione

Le chiamate MQSUB, MQOPEN, MQPUT e MQPUT1 sono attualmente inibite per tutti gli argomenti di pubblicazione / sottoscrizione, con l'attributo del gestore code PSMODE o perché l'elaborazione dello stato di pubblicazione / sottoscrizione all'avvio del gestore code non è riuscita o non è stata ancora completata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se questo gestore code non impedisce intenzionalmente la pubblicazione / sottoscrizione, esaminare eventuali messaggi di errore che descrivono l'errore all'avvio del gestore code o attendere il completamento dell'elaborazione di avvio. Se il gestore code è un membro del cluster, l'avvio non è completo fino a quando non viene avviato anche l'iniziatore di canali. Su z/OS, se si ottiene questo codice di ritorno da Chinit per SYSTEM.BROKER.DEFAULT.STREAM DEFAULT.STREAM, il Chinit è occupato nell'elaborazione del lavoro e l'attività pubsub viene avviata in un secondo momento. Utilizzare il comando DISPLAY PUBSUB per verificare lo stato del motore di pubblicazione / sottoscrizione per assicurarsi che sia pronto per l'uso. Inoltre, su z/OS potresti ricevere un messaggio informativo CSQM076I.

2532 (09E4) (RC2532): MQRC_MSG_HANDLE_COPY_FAILURE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQGET specificando un MsgHandle valido in cui richiamare le proprietà del messaggio. Dopo che il messaggio è stato rimosso dalla coda, l'applicazione non è stata in grado di assegnare memoria sufficiente per le proprietà del messaggio. I dati del messaggio sono disponibili per l'applicazione, ma le proprietà non lo sono. Controllare i log degli errori del gestore code per ulteriori informazioni sulla quantità di memoria richiesta.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Aumentare il limite di memoria dell'applicazione per consentire la memorizzazione delle proprietà.

2533 (09E5) (RC2533): MQRC_DEST_CLASS_NOT_ALTERABLE

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQSUB utilizzando l'opzione MQSO_ALTER modificando l'utilizzo dell'opzione MQSO_MANAGED sulla sottoscrizione. La classe di destinazione di una sottoscrizione non può essere modificata. Quando l'opzione MQSO_MANAGED non viene utilizzata, la coda fornita può essere modificata, ma la classe di destinazione (gestita o meno) non può essere modificata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere la sottoscrizione utilizzando MQCLOSE e ricrearla con MQSUB con gli attributi impostati correttamente oppure modificare l'utilizzo dell'opzione MQSO_MANAGED utilizzata nella chiamata MQSUB in modo che corrisponda alla sottoscrizione esistente.

2534 (09E6) (RC2534): MQRC_OPERATION_NOT_ALLOWED

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQCTL con un'operazione non consentita a causa dello stato di utilizzo asincrono su hConn .

Se l'operazione era MQOP_RESUME, l'operazione non è consentita perché lo stato di utilizzo asincrono su hConn è ARRESTATO. Immettere nuovamente MQCTL con l'operazione MQOP_START.

Se l'operazione era MQOP_SUSPEND, l'operazione non è consentita perché lo stato di utilizzo asincrono su hConn è STOPPED. Se è necessario impostare hConn in uno stato SUSPENDED, emettere MQCTL con l'operazione MQOP_START seguita da MQCTL con MQOP_SUSPEND.

Se l'operazione era MQOP_START, l'operazione non è consentita perché lo stato di utilizzo asincrono su hConn è SOSPESO. Emettere nuovamente MQCTL con l'Operazione MQOP_RESUME.

Se l'operazione era MQOP_START_WAIT, l'operazione non è consentita perché:

- Lo stato di utilizzo asincrono su hConn è SOSPESO. Emettere nuovamente MQCTL con l'Operazione MQOP_RESUME.
- Lo stato dell'utilizzo asincrono su hConn è già AVVIATO. Non combinare l'utilizzo di MQOP_START e MQOP_START_WAIT all'interno di un'applicazione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Emettere nuovamente la chiamata MQCTL con l'operazione corretta.

2535 (09E7): MQRC_ACTION_ERROR

Spiegazione

È stata inoltrata una chiamata MQPUT, ma il valore del campo Azione nel parametro PutMsgOpts non è un valore MQACTP_ * valido.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido per il campo.

2537 (09E9) (RC2537): MQRC_CHANNEL_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN da un client per connettersi a un gestore code, ma il canale non è attualmente disponibile. Le cause comuni di questo codice di errore sono:

- Il canale è attualmente in stato arrestato.
- Il canale è stato arrestato da un'uscita canale.
- Il gestore code ha raggiunto il limite massimo consentito per questo canale da questo client.
- Il gestore code ha raggiunto il limite massimo consentito per questo canale.
- Il gestore code ha raggiunto il limite massimo consentito per tutti i canali.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare il log degli errori del gestore code e del client per individuare i messaggi che spiegano le cause del problema.

Questo codice motivo viene utilizzato anche per identificare il corrispondente messaggio di evento [“Canale non disponibile”](#) a pagina 135.

2538 (09EA) (RC2538): MQRC_HOST_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN da un client per connettersi a un gestore code ma il tentativo di assegnare una conversazione al sistema remoto non è riuscito. Le cause comuni di questo codice di errore sono:

- Il listener non è stato avviato sul sistema remoto.
- Il nome della connessione nella definizione del canale client non è corretto.
- La rete non è attualmente disponibile.
- Un firewall che blocca la porta o il traffico specifico del protocollo.
- La chiamata di sicurezza che inizializza il client IBM MQ è bloccata da un'uscita di protezione sul canale SVRCONN sul server.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare il log degli errori client per i messaggi che spiegano la causa del problema.

Se si sta utilizzando un server Linux e si riceve un codice di ritorno 2538 quando si tenta di connettersi a un gestore code, verificare la configurazione del firewall interno.

Per diagnosticare il problema, immettere i seguenti comandi per disattivare temporaneamente il firewall interno Linux :

```
/etc/init.d/iptables save  
/etc/init.d/iptables stop
```

Per riattivare il firewall Linux interno, immettere il comando:

```
/etc/init.d/iptables start
```

Per disattivare definitivamente il firewall Linux interno, immettere il comando:

```
chkconfig iptables off
```

2539 (09EB) (RC2539): MQRC_CHANNEL_CONFIG_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN da un client per connettersi a un gestore code ma il tentativo di stabilire la comunicazione non è riuscito. Le cause comuni di questo codice di errore sono:

- Il server e client non possono concordare gli attributi del canale da utilizzare.
- Sono presenti errori in uno o in entrambi i QM QM.INI o MQCLIENT.INI .
- La macchina server non supporta la codepage utilizzata dal client.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare il log degli errori del gestore code e del client per individuare i messaggi che spiegano le cause del problema.

2540 (09EC) (RC2540): MQRC_UNKNOWN_CHANNEL_NAME

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN da un client per connettersi a un gestore code ma il tentativo di stabilire la comunicazione non è riuscito perché il gestore code non ha riconosciuto il nome del canale.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il client sia configurato per utilizzare il nome canale corretto.

2541 (09ED) (RC2541): MQRC_LOOPING_PUBLICATION

Spiegazione

Una topologia Pub / Sub distribuita è stata configurata con una combinazione di cluster Pub / Sub e gerarchie Pub / Sub in modo che alcuni o tutti i gestori code siano stati connessi in un loop. Si è rilevata una pubblicazione in loop che è stata inserita nella coda dead-letter.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare la gerarchia e correggere il loop.

2543 (09EF) (RC2543): MQRC_STANDBY_Q_MGR

Spiegazione

L'applicazione ha tentato di collegarsi a un'istanza del gestore code in standby.

Le istanze del gestore code in standby non accettano connessioni. Per connettersi al gestore code, è necessario connettersi alla relativa istanza attiva.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Connettere l'applicazione a un'istanza del gestore code attiva.

2544 (09F0) (RC2544): MQRC_RECONNECTING

Spiegazione

La connessione è stata avviata nuovamente.

Se un gestore eventi è stato registrato con una connessione di riconnessione, viene richiamato con questo codice motivo quando iniziano i tentativi di riconnessione.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Consentire a IBM MQ di continuare con il successivo tentativo di riconnessione, modificare l'intervallo prima della riconnessione o arrestare la riconnessione. Modificare lo stato dell'applicazione che dipende dalla riconnessione.

Nota: La riconnessione potrebbe iniziare mentre l'applicazione si trova nel mezzo di una chiamata MQI.

2545 (09F1) (RC2545): MQRC_RECONNECTED

Spiegazione

La connessione è stata riconnessa correttamente e tutti gli handle sono stati ripristinati.

Se la riconnessione ha esito positivo, un gestore eventi registrato con la connessione viene richiamato con questo codice motivo.

Codice di completamento

MQCC_OK

Risposta del programmatore

Impostare lo stato dell'applicazione che dipende dalla riconnessione.

Nota: La riconnessione potrebbe terminare mentre l'applicazione si trova nel mezzo di una chiamata MQI.

2546 (09F2) (RC2546): MQRC_RECONNECT_QMID_MISMATCH

Spiegazione

Una connessione ricollegabile ha specificato MQCNO_RECONNECT_Q_MGR e la connessione ha tentato di riconnettersi a un gestore code differente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che la configurazione per un client ricollegabile si risolva in un singolo gestore code.

Se l'applicazione non richiede la riconnessione esattamente allo stesso gestore code, utilizzare l'opzione MQCONNQ MQCNO_RECONNECT.

2547 (09F3) (RC2547): MQRC_RECONNECT_INCOMPATIBILI

Spiegazione

Un'opzione MQI non è compatibile con le connessioni ricollegabili.

Questo errore indica che l'opzione si basa sulle informazioni in un gestore code perse durante la riconnessione. Ad esempio, l'opzione MQPMO_LOGICAL_ORDER, richiede che il gestore code ricordi le informazioni sull'ordine dei messaggi logici persi durante la riconnessione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione in modo da rimuovere l'opzione incompatibile oppure non consentire la riconnessione dell'applicazione.

2548 (09F4) (RC2548): MQRC_RECONNECT_FAILED

Spiegazione

Dopo la riconnessione, si è verificato un errore durante il ripristino degli handle per una connessione ricollegabile.

Ad esempio, un tentativo di riaprire una coda che era stata aperta quando la connessione si è interrotta, non è riuscito.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Esaminare la causa dell'errore nei log degli errori. Considerare l'utilizzo dell'API MQSTAT per trovare ulteriori dettagli dell'errore.

2549 (09F5) (RC2549): MQRC_CALL_INTERROTTO

Spiegazione

MQPUT, MQPUT1o MQCMIT è stato interrotto e l'elaborazione della riconnessione non può ristabilire un risultato definito.

Questo codice motivo viene restituito a un client che utilizza una connessione riconnettibile se la connessione è interrotta tra l'invio della richiesta al gestore code e la ricezione della risposta e se il risultato non è certo. Ad esempio, un MQPUT interrotto di un messaggio esterno al punto di sincronizzazione potrebbe aver memorizzato o meno il messaggio. In alternativa, un MQPUT1 interrotto di un messaggio esterno al punto di sincronizzazione potrebbe aver memorizzato o meno il messaggio. La tempistica dell'errore influisce sul fatto che il messaggio rimanga o meno nella coda. Se MQCMIT è stato interrotto, è possibile che sia stato eseguito o meno il commit della transazione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Ripetere la chiamata dopo la riconnessione, ma tenere presente che in alcuni casi, la ripetizione della chiamata potrebbe essere fuorviante.

La progettazione dell'applicazione determina l'azione di ripristino appropriata. In molti casi, ottenere e inserire messaggi all'interno del punto di sincronizzazione risolve risultati indeterminati. Quando i messaggi devono essere elaborati al di fuori del punto di sincronizzazione, potrebbe essere necessario stabilire se l'operazione interrotta ha avuto esito positivo prima dell'interruzione e, in caso contrario, ripeterla.

2550 (09F6) (RC2550): MQRC_NO_SUBS_MATCHED

Spiegazione

Una chiamata MQPUT o MQPUT1 ha avuto esito positivo ma nessuna sottoscrizione corrisponde all'argomento.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Non è richiesta alcuna risposta, a meno che questo codice di errore non fosse previsto dall'applicazione che ha inserito il messaggio.

2551 (09F7) (RC2551): MQRC_SELECTION_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Una chiamata MQSUB ha effettuato la sottoscrizione alle pubblicazioni utilizzando una SelectionString. IBM MQ non è in grado di accettare la chiamata perché non segue le regole per la specifica delle stringhe di selezione, documentate nella [Sintassi del selettore messaggi](#). È possibile che la stringa di selezione sia accettabile per un provider di selezione messaggi estesi, tuttavia non era disponibile alcun provider di selezione messaggi estesi per convalidare la stringa di selezione. Se viene creata una sottoscrizione, MQSUB ha esito negativo; altrimenti MQSUB viene completato con un'avvertenza.

Una chiamata MQPUT o MQPUT1 ha pubblicato un messaggio e almeno un sottoscrittore aveva un filtro del contenuto ma IBM MQ non è stato in grado di determinare se la pubblicazione deve essere consegnata al sottoscrittore (ad esempio, perché non era disponibile alcun provider di selezione del messaggio esteso per convalidare la stringa di selezione). La chiamata MQPUT o MQPUT1 avrà esito negativo con MQRC_SELECTION_NOT_AVAILABLE e nessun sottoscrittore riceverà la pubblicazione.

Codice di completamento

MQCC_WARNING o MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Se si intendeva che la stringa di selezione dovesse essere gestita dal provider di selezione dei messaggi estesi, assicurarsi che il provider di selezione dei messaggi estesi sia configurato ed in esecuzione correttamente. Se la selezione estesa dei messaggi non era prevista, consultare [Sintassi del selettore di messaggi](#) e verificare di aver seguito correttamente le regole per la specifica delle stringhe di selezione.

Se una sottoscrizione viene ripresa, la sottoscrizione non verrà consegnata fino a quando non sarà disponibile un provider di selezione messaggi esteso e un messaggio non corrisponderà alla SelectionString della sottoscrizione ripresa.

2552 (09F8) (RC2552): MQRC_CHANNEL_SSL_WARNING

Spiegazione

Si è verificato un evento di sicurezza SSL. Ciò non è grave per una connessione SSL, ma è probabile che sia di interesse per un amministratore.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Avvertenza SSL canale”](#) a pagina 139.

2553 (09F9) (RC2553): MQRC_OCSP_URL_ERROR

Spiegazione

Il campo OCSPResponderURL non contiene un URL HTTP formattato correttamente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare e correggere OCSPResponderURL. Se non si intende accedere a un responder OCSP, impostare il tipo AuthInfo dell'oggetto delle informazioni di autenticazione su MQAIT_CRL_LDAP.

2554 (09FA) (RC2554): MQRC_CONTENT_ERROR

Spiegazione

Ci sono 2 spiegazioni per il codice di errore 2554:

1. Una chiamata MQPUT è stata emessa con un messaggio in cui non è stato possibile analizzare il contenuto per stabilire se il messaggio deve essere consegnato a un sottoscrittore (subscriber) con un selettore di messaggi esteso. Nessun sottoscrittore riceverà la pubblicazione.
2. MQRC_CONTENT_ERROR può essere restituito da MQSUB e MQSUBRQ se è stata specificata una stringa di selezione sul contenuto del messaggio.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Ci sono 2 risposte del programmatore per il codice di errore 2554 perché ci sono due cause:

1. Se il codice di errore 2554 è stato emesso a causa del motivo [“1” a pagina 1373](#), controllare i messaggi di errore dal provider di selezione dei messaggi estesi e verificare che il contenuto del messaggio sia corretto prima di ritentare l'operazione.
2. Se il codice di errore 2554 è stato emesso a causa del motivo [“2” a pagina 1373](#), poiché l'errore si è verificato al momento della pubblicazione del messaggio conservato, un amministratore di sistema deve cancellare la coda conservata oppure non è possibile specificare una stringa di selezione selezionando il contenuto.

2555 (09FB) (RC2555): MQRC_RECONNECT_Q_MGR_REQD

Spiegazione

L'opzione MQCNO_RECONNECT_Q_MGR è obbligatoria.

Un'opzione, come MQMO_MATCH_MSG_TOKEN in una chiamata MQGET o in un'apertura di una sottoscrizione durevole, è stata specificata nel programma client che richiede la riconnessione allo stesso gestore code.

Codice di completamento

MQCC_FAILED

Risposta del programmatore

Modificare la chiamata MQCONNX per utilizzare MQCNO_RECONNECT_Q_MGR oppure modificare il programma client per non utilizzare l'opzione in conflitto.

2556 (09FC) (RC2556): MQRC_RECONNECT_TIMED_OUT

Spiegazione

Un tentativo di riconnessione è scaduto.

L'errore potrebbe verificarsi in qualsiasi verbo MQI se una connessione è configurata per la riconnessione. È possibile personalizzare il timeout nel file MQClient.ini

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Consultare i log degli errori per scoprire perché la riconnessione non è stata completata entro il limite di tempo.

2557 (09FD) (RC2557): MQRC_PUBLISH_EXIT_ERROR

Spiegazione

Una funzione di uscita di pubblicazione ha restituito un codice di risposta non valido o non è riuscita in altro modo. Ciò può essere restituito dalle chiamate di funzione MQPUT, MQPUT1, MQSUB e MQSUBRQ. Questo codice di errore non si verifica su IBM MQ for z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare la logica dell'uscita di pubblicazione per assicurarsi che l'uscita restituisca valori validi nel campo ExitResponse della struttura [MQPSXP](#) . Consultare i file di log degli errori IBM MQ e i record FFST per ulteriori dettagli sul problema.

2558 (09FE) (RC2558): MQRC_COMMINFO_ERROR

Spiegazione

La configurazione del nome dell'oggetto COMMINFO o dell'oggetto stesso non è corretta.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare la configurazione degli oggetti TOPIC e COMMINFO e ripetere l'operazione.

2560 (0A00) (RC2560): MQRC_MULTICAST_ONLY

Spiegazione

Si è tentato di utilizzare un argomento definito come multicast solo in modo non multicast. Le cause possibili per questo errore sono:

1. È stata emessa una chiamata MQPUT1 per l'argomento
2. È stata emessa una chiamata MQOPEN utilizzando l'opzione MQOO_NO_MULTICAST

3. È stata emessa una chiamata MQSUB utilizzando l'opzione MQSO_NO_MULTICAST
4. L'applicazione è connessa direttamente tramite bind, vale a dire, non vi è alcuna connessione client
5. L'applicazione viene eseguita da una release precedente a Versione 7.1

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare la definizione dell'argomento per abilitare non multicast oppure modificare l'applicazione.

2561 (0A01) (RC2561): MQRC_DATA_SET_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

È stata emessa una chiamata o un comando IBM MQI per operare su una coda condivisa, ma la chiamata non è riuscita perché i dati per il messaggio condiviso sono stati scaricati in un dataset di messaggi condiviso temporaneamente non disponibile per il gestore code corrente. Ciò può verificarsi a causa di un problema nell'accesso al dataset o perché il dataset è stato precedentemente trovato danneggiato ed è in attesa del completamento dell'elaborazione di ripristino.

Questo codice di ritorno può verificarsi anche se il dataset del messaggio condiviso non è stato definito per il gestore code utilizzato. È possibile che si stia utilizzando il gestore code errato nel gruppo di condivisione code.

- Questo codice motivo si verifica solo su z/OS.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Il problema è temporaneo; attendere un breve periodo e ritentare l'operazione.

Utilizzare DIS CFSTRUCT(. . .) SMDSCONN(*) per visualizzare lo stato della connessione SMDS.

Per avviare la connessione se STATUS non è OPEN, utilizzare STA SMDSCONN(*) CFSTRUCT(. . .).

Utilizzare DISPLAY CFSTATUS(. . .) TYPE(SMDS) e verificare che lo stato sia attivo sul gestore code in uso.

2562 (0A02) (RC2562): MQRC_GROUPING_NOT_ALLOWED

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQPUT per inserire un messaggio raggruppato in un handle che sta eseguendo la pubblicazione su multicast.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare la definizione dell'argomento per disabilitare il multicast oppure modificare l'applicazione per non utilizzare i messaggi raggruppati.

2563 (0A03) (RC2563): MQRC_GROUP_ADDRESS_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN o MQSUB a un argomento multicast definito con un campo di indirizzo di gruppo non corretto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Correggere il campo dell'indirizzo di gruppo nella definizione COMMINFO collegata all'oggetto TOPIC.

2564 (0A04) (RC2564): MQRC_MULTICAST_CONFIG_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQSUB o MQPUT che ha richiamato il componente multicast. La chiamata non è riuscita perché la configurazione multicast non è corretta.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Controllare la configurazione multicast e i log degli errori e ripetere l'operazione.

2565 (0A05) (RC2565): MQRC_MULTICAST_INTERFACE_ERROR

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQOPEN, MQSUB o MQPUT che ha tentato di eseguire un'interfaccia di rete per multicast. L'interfaccia ha restituito un errore. Le cause possibili dell'errore sono:

1. L'interfaccia di rete richiesta non esiste.
2. L'interfaccia non è attiva.
3. L'interfaccia non supporta la versione IP richiesta.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che l'indirizzo IP e la configurazione di rete del sistema siano validi. Controllare la configurazione multicast e i log degli errori e ripetere l'operazione.

2566 (0A06) (RC2566): MQRC_MULTICAST_SEND_ERROR

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQPUT che ha tentato di inviare traffico multicast sulla rete. Il sistema non è riuscito a inviare uno o più pacchetti di rete.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che l'indirizzo IP e la configurazione di rete del sistema siano validi. Controllare la configurazione multicast e i log degli errori e ripetere l'operazione.

2567 (0A07) (RC2567): MQRC_MULTICAST_INTERNAL_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQOPEN, MQSUB o MQPUT che ha richiamato il componente multicast. Si è verificato un errore interno che ha impedito il corretto completamento dell'operazione.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Contattare l'amministratore del sistema.

2568 (0A08) (RC2568): MQRC_CONNECTION_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

È stata effettuata una chiamata MQCONN o MQCONNX quando il gestore code non è stato in grado di fornire una connessione del tipo di connessione richiesto sull'installazione corrente. Non è possibile effettuare una connessione client solo su un'installazione server. Non è possibile stabilire una connessione locale solo su un client.

Questo errore può verificarsi anche quando IBM MQ non riesce a caricare una libreria dall'installazione a cui è associato il gestore code richiesto.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il tipo di connessione richiesto sia applicabile al tipo di installazione. Se il tipo di connessione è applicabile all'installazione, consultare il log degli errori per ulteriori informazioni sulla natura dell'errore.

2569 (0A09) (RC2569): MQRC_SYNCPOINT_NOT_ALLOWED

Spiegazione

Una chiamata MQPUT o MQPUT1 utilizzando MQPMO_SYNCPOINT è stata effettuata a un argomento definito come MCAST (ENABLED). Questa operazione non è consentita.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione per utilizzare MQPMO_NO_SYNCPOINT oppure modificare l'argomento per disabilitare l'utilizzo di Multicast e ritentare l'operazione.

2577 (0A11) (RC2577): MQRC_CHANNEL_BLOCKED

Spiegazione

Un canale in entrata ha tentato di connettersi al gestore code ma è stato bloccato a causa della corrispondenza con una regola di autenticazione di canale.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Canale bloccato”](#) a pagina 129.

2578 (0A12) (RC2578): MQRC_CHANNEL_BLOCKED_WARNING

Spiegazione

Un canale in entrata ha tentato di connettersi al gestore code e sarebbe stato bloccato a causa della corrispondenza con una regola di autenticazione di canale, tuttavia la regola è stata definita con WARN (YES) in modo che la regola non blocchi la connessione.

Codice di completamento

MQCC_AVVERTENZA

Risposta del programmatore

Nessuna. Questo codice di errore viene utilizzato solo per identificare il messaggio evento corrispondente [“Canale bloccato”](#) a pagina 129.

2583 (0A17) (RC2583): MQRC_INSTALLATION_MISMATCH

Spiegazione

L'applicazione ha tentato di connettersi a un gestore code che non è associato alla stessa installazione di IBM MQ delle librerie caricate.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Un'applicazione deve utilizzare le librerie dell'installazione a cui è associato il gestore code. Se è impostata la variabile di ambiente *AMQ_SINGLE_INSTALLATION*, è necessario assicurarsi che l'applicazione si connetta solo ai gestori code associati a una singola installazione. In caso contrario, se IBM MQ non è in grado di individuare automaticamente le librerie corrette, è necessario modificare l'applicazione o il percorso di ricerca della libreria per assicurarsi che vengano utilizzate le librerie corrette.

2587 (0A1B) (RC2587): MQRC_HMSG_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

In una chiamata MQGET, MQPUT o MQPUT1, un handle del messaggio fornito non è valido con l'installazione a cui è associato il gestore code. L'handle del messaggio è stato creato da MQCRTMH specificando l'opzione MQHC_UNASSOCIATED_HCONN. Può essere utilizzato solo con i gestori code associati alla prima installazione utilizzata nel processo.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Per passare le proprietà tra due gestori code associati a installazioni differenti, convertire l'handle del messaggio richiamato utilizzando MQGET in buffer utilizzando la chiamata MQMHBUFF. Quindi, passare il buffer nella chiamata MQPUT o MQPUT1 dell'altro gestore code. In alternativa, utilizzare il comando **setmqm** per associare uno dei gestori code all'installazione utilizzata dall'altro gestore code. L'utilizzo del comando **setmqm** potrebbe modificare la versione di IBM MQ utilizzata dal gestore code.

2589 (0A1D) (RC2589) MQRC_INSTALLATION_MISSING

Spiegazione

Su una chiamata MQCONN o MQCONNX, è stato effettuato un tentativo di connessione a un gestore code in cui l'installazione associata non è più installata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Associare il gestore code ad un'installazione diversa utilizzando il comando **setmqm** prima di tentare nuovamente la connessione al gestore code.

2590 (0A1E) (RC2590): MQRC_FASTPATH_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Su una chiamata MQCONNX, è stata specificata l'opzione MQCNO_FASTPATH_BINDING. Tuttavia, non è possibile stabilire una connessione fastpath al gestore code. Questo problema può verificarsi quando una connessione non fastpath a un gestore code è stata effettuata nel processo prima di questa chiamata MQCONNX.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare tutte le chiamate MQCONNX all'interno del processo in modo che siano fastpath oppure utilizzare la variabile di ambiente *AMQ_SINGLE_INSTALLATION* per limitare le connessioni a una singola installazione, consentendo al gestore code di accettare connessioni fastpath e non fastpath dallo stesso processo, in qualsiasi ordine.

2591 (0A1F) (RC2591): MQRC_CIPHER_SPEC_NOT_SUITE_B

Spiegazione

Un'applicazione client è configurata per l'operazione conforme a NSA Suite B, ma CipherSpec per il canale di connessione client non è consentito al livello di sicurezza Suite B configurato. Ciò può verificarsi per le CipherSpecs Suite B che non rientrano nel livello di sicurezza attualmente configurato, ad esempio se viene utilizzato ECDHE_ECDSA_AES_128_GCM_SHA256 (che è la Suite B a 128 bit) quando è configurato solo il livello di sicurezza della Suite B a 192 bit

Per ulteriori informazioni su quali CipherSpecs sono compatibili con Suite B, fare riferimento a [Specifica di CipherSpecs](#).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Selezionare un CipherSpec appropriato consentito al livello di sicurezza Suite B configurato.

2592 (0A20) (RC2592): MQRC_SUITE_B_ERROR

Spiegazione

La configurazione della suite B non è valida. Ad esempio, è stato specificato un valore non riconosciuto nella variabile di ambiente **MQSUITEB**, nell'impostazione della stanza **EncryptionPolicySuiteB** SSL o nel campo MQSCO **EncryptionPolicySuiteB**.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Determinare l'errore nella configurazione della Suite B e modificarlo.

2593 (0A21) (RC2593): MQRC_CERT_VAL_POLICY_ERROR

Spiegazione

La configurazione della politica di convalida del certificato non è valida. Un valore non riconosciuto o non supportato è stato specificato nella variabile di ambiente **MQCERTVPOL**, nell'impostazione della stanza **CertificateValPolicy** SSL o nel campo MQSCO **CertificateValPolicy**.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Specificare una politica di convalida del certificato valida supportata sulla piattaforma corrente.

2594 (0A22) (RC2594): MQRC_PASSWORD_PROTECTION_ERROR

Spiegazione

È stata emessa una chiamata MQCONN o MQCONNX da un'applicazione connessa al client, ma non è stato possibile concordare un algoritmo di protezione password con il gestore code. Per i canali non codificati, i client IBM MQ 8.0 tentano di concordare un meccanismo di protezione con password per evitare l'invio di password in testo semplice attraverso una rete.

La causa abituale di questo errore è che l'utente ha impostato l'attributo PasswordProtection nella stanza Canali di mqclient.ini (o qm.ini) su ALWAYS, ma la versione di IBM MQ installata sul sistema remoto non supporta la protezione della password.

I client Java e JMS devono abilitare la modalità di autenticazione MQCSP per utilizzare la funzione PasswordProtection . Consultare [Autenticazione della connessione con il client Java](#).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Prendere in considerazione la modifica dell'attributo PasswordProtection oppure utilizzare SSL/TLS per proteggere le password. Se stai utilizzando SSL/TLS, non devi utilizzare una cifratura null perché invierebbe le password in testo semplice che non fornisce protezione.

Per ulteriori informazioni, consultare il log degli errori nel messaggio AMQ9296.

2595 (0A23) (RC2595): MQRC_CSP_ERROR

Spiegazione

La chiamata connect non è riuscita perché la struttura MQCSP non era valida per uno dei motivi riportati di seguito:

- Il campo **StrucId** non è MQCSP_STRUC_ID
- Il campo **Version** specifica un valore non valido o non supportato.
- Il campo **AuthenticationType** specifica un valore non valido o non supportato.
- L'identificativo utente è stato specificato in modo non corretto.
- La password non è stata specificata correttamente.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Assicurarsi che la struttura MQCSP sia corretta.



Su z/OS:

- Verificare che le librerie IBM MQ in STEPLIB siano allo stesso livello o ad un livello superiore rispetto al gestore code.
- Se si utilizza USS, verificare che LIBPATH disponga di librerie corrispondenti, ad esempio LIBPATH=\$LIBPATH: "/mqm/V8R0M0/java/lib/".

2596 (0A24) (RC2596): MQRC_CERT_LABEL_NOT_ALLOWED

Spiegazione

La definizione di canale specifica un'etichetta di certificato ma l'ambiente non supporta la configurazione dell'etichetta di certificato.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Rimuovere l'etichetta di certificato dalla definizione di canale oppure modificare la configurazione per ignorare l'etichetta.



2598 (0A26) (RC2598): MQRC_ADMIN_TOPIC_STRING_ERROR

Spiegazione

Questo errore può verificarsi quando si richiama MQSUB o MQOPEN. La pubblicazione in una stringa di argomenti di amministrazione IBM MQ , che inizia con \$SYS/MQ/ non è consentita.

Quando si sottoscrive una stringa di argomenti di gestione IBM MQ , l'utilizzo dei caratteri jolly è limitato. Per i dettagli, consultare [Argomenti di sistema per il controllo e la traccia dell'attività](#) .

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Modificare la configurazione per pubblicare in una stringa di argomenti di amministrazione che non avvii \$SYS/MQ/.

6100 (17D4) (RC6100): MQRC_REOPEN_EXCL_INPUT_ERROR

Spiegazione

Un oggetto aperto non dispone delle **opzioni di apertura** ImqObject corrette e richiede una o più opzioni aggiuntive. È richiesta una riapertura implicita, ma è stata impedita la chiusura.

La chiusura è stata impedita perché la coda è aperta per l'input esclusivo e la chiusura potrebbe comportare l'accesso alla coda da parte di un altro processo o thread, prima che la coda venga riaperta dal processo o dal thread che attualmente ha accesso.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Impostare esplicitamente le **opzioni di apertura** per coprire tutte le eventualità in modo che non sia richiesta la riapertura implicita.

6101 (17D5) (RC6101): MQRC_REOPEN_INQUIRE_ERROR

Spiegazione

Un oggetto aperto non dispone delle **opzioni di apertura** ImqObject corrette e richiede una o più opzioni aggiuntive. È richiesta una riapertura implicita, ma è stata impedita la chiusura.

La chiusura è stata impedita perché una o più caratteristiche dell'oggetto devono essere controllate in modo dinamico prima della chiusura e le **opzioni di apertura** non includono già MQOO_INQUIRE.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Impostare esplicitamente le **opzioni di apertura** per includere MQOO_INQUIRE.

6102 (17D6) (RC6102): MQRC_REOPEN_SAVED_CONTEXT_ERR

Spiegazione

Un oggetto aperto non dispone delle **opzioni di apertura** ImqObject corrette e richiede una o più opzioni aggiuntive. È richiesta una riapertura implicita, ma è stata impedita la chiusura.

La chiusura è stata impedita perché la coda è aperta con MQOO_SAVE_ALL_CONTEXT e in precedenza è stata eseguita una ricezione distruttiva. Ciò ha causato l'associazione delle informazioni di stato conservate con la coda aperta e tali informazioni verrebbero eliminate dalla chiusura.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Impostare esplicitamente le **opzioni di apertura** per coprire tutte le eventualità in modo che non sia richiesta la riapertura implicita.

6103 (17D7) (RC6103): MQRC_REOPEN_TEMPORARY_Q_ERROR

Spiegazione

Un oggetto aperto non dispone delle **opzioni di apertura** ImqObject corrette e richiede una o più opzioni aggiuntive. È richiesta una riapertura implicita, ma è stata impedita la chiusura.

La chiusura è stata impedita perché la coda è una coda locale del tipo di definizione MQQDT_TEMPORARY_DYNAMIC, che verrebbe distrutta dalla chiusura.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Impostare esplicitamente le **opzioni di apertura** per coprire tutte le eventualità in modo che non sia richiesta la riapertura implicita.

6104 (17D8) (RC6104): MQRC_ATTRIBUTE_LOCKED

Spiegazione

È stato effettuato un tentativo di modificare il valore di un attributo di un oggetto mentre tale oggetto è aperto oppure, per un oggetto Gestore ImqQueue, mentre tale oggetto è connesso. Alcuni attributi non possono essere modificati in queste circostanze. Chiudere o disconnettere l'oggetto (come appropriato) prima di modificare il valore dell'attributo.

Un oggetto potrebbe essere stato connesso, aperto o entrambi in modo imprevisto e implicito per eseguire una chiamata MQINQ. Controllare la tabella di riferimento incrociato degli attributi in C++ e [riferimento incrociato MQI](#) per determinare se una delle chiamate del metodo risulta in una chiamata MQINQ.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Includere MQOO_INQUIRE nelle **opzioni di apertura** ImqObject e impostarle in precedenza.

6105 (17D9) (RC6105): MQRC_CURSOR_NOT_VALID

Spiegazione

Il cursore di ricerca per una coda aperta è stato invalidato dall'ultimo utilizzo da parte di una riapertura implicita.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Impostare esplicitamente le **opzioni di apertura** di ImqObject per coprire tutte le eventualità in modo che non sia richiesta la riapertura implicita.

6106 (17DA) (RC6106): MQRC_ENCODING_ERROR

Spiegazione

La codifica dell'elemento del messaggio (successivo) deve essere MQENC_NATIVE per l'incollaggio.
Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6107 (17DB) (RC6107): MQRC_STRUC_ID_ERROR

Spiegazione

L'ID struttura per l'elemento del messaggio (successivo), derivato dai 4 caratteri che iniziano con il puntatore dati, manca o è incongruente con la classe di oggetto in cui l'elemento viene incollato.
Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6108 (17DC) (RC6108): MQRC_NULL_POINTER

Spiegazione

È stato fornito un puntatore null dove è richiesto o implicito un puntatore non null.
Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6109 (17DD) (RC6109): MQRC_NO_CONNECTION_REFERENCE

Spiegazione

Il **riferimento connessione** è null. È richiesta una connessione a un oggetto Gestore ImqQueue.
Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6110 (17DE) (RC6110): MQRC_NO_BUFFER

Spiegazione

Nessun buffer disponibile. Per un oggetto ImqCache , non è possibile assegnarne uno, ad indicare un'incongruenza interna nello stato dell'oggetto che non dovrebbe verificarsi.
Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6111 (17DF) (RC6111): MQRC_BINARY_DATA_LENGTH_ERROR

Spiegazione

La lunghezza dei dati binari non è congruente con la lunghezza dell'attributo di destinazione. Zero è una lunghezza corretta per tutti gli attributi.

- La lunghezza corretta per un **token di account** è MQ_ACCOUNTING_TOKEN_LENGTH.
- La lunghezza corretta per un **ID sicurezza alternativo** è MQ_SECURITY_ID_LENGTH.
- La lunghezza corretta per un **id di correlazione** è MQ_CORREL_ID_LENGTH.
- La lunghezza corretta per un **token funzione** è MQ_FACILITY_LENGTH.
- La lunghezza corretta per un **id gruppo** è MQ_GROUP_ID_LENGTH.
- La lunghezza corretta per un **id messaggio** è MQ_MSG_ID_LENGTH.
- La lunghezza corretta per un **id istanza** è MQ_OBJECT_INSTANCE_ID_LENGTH.
- La lunghezza corretta per un **id istanza transazione** è MQ_TRAN_INSTANCE_ID_LENGTH.
- La lunghezza corretta per un **token del messaggio** è MQ_MSG_TOKEN_LENGTH.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6112 (17E0) (RC6112): MQRC_BUFFER_NOT_AUTOMATIC

Spiegazione

Un buffer definito dall'utente (e gestito) non può essere ridimensionato. Un buffer definito dall'utente può essere solo sostituito o ritirato. Un buffer deve essere automatico (gestito dal sistema) prima di poter essere ridimensionato.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

6113 (17E1) (RC6113): MQRC_INSUFFICIENT_BUFFER

Spiegazione

Lo spazio di buffer disponibile non è sufficiente dopo il puntatore dati per soddisfare la richiesta. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il buffer non può essere ridimensionato.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6114 (17E2) (RC6114): MQRC_INSUFFICIENT_DATA

Spiegazione

I dati dopo il puntatore dati non sono sufficienti per soddisfare la richiesta.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6115 (17E3) (RC6115): MQRC_DATA_TRUNCATED

Spiegazione

I dati sono stati troncati durante la copia da un buffer ad un altro. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il buffer di destinazione non può essere ridimensionato o al fatto che si è verificato un problema con l'uno o l'altro buffer, oppure al fatto che un buffer viene ridimensionato con una sostituzione più piccola.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6116 (17E4) (RC6116): MQRC_ZERO_LENGTH

Spiegazione

È stata fornita una lunghezza zero dove è richiesta o implicita una lunghezza positiva.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6117 (17E5) (RC6117): MQRC_NEGATIVE_LENGTH

Spiegazione

È stata fornita una lunghezza negativa dove è richiesta una lunghezza zero o positiva.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6118 (17E6) (RC6118): MQRC_NEGATIVE_OFFSET

Spiegazione

È stato fornito un offset negativo dove è richiesto un offset zero o positivo.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6119 (17E7) (RC6119): MQRC_INCONSISTENT_FORMAT

Spiegazione

Il formato dell'elemento del messaggio (successivo) non è congruente con la classe di oggetto in cui l'elemento viene incollato.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6120 (17E8) (RC6120): MQRC_INCONSISTENT_OBJECT_STATE

Spiegazione

Esiste un'incongruenza tra questo oggetto, che è aperto, e l'oggetto gestore ImqQueuedi riferimento, che non è connesso.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6121 (17E9) (RC6121): MQRC_CONTEXT_OBJECT_NOT_VALID

Spiegazione

Il **riferimento di contesto** ImqPutMessageOptions non fa riferimento a un oggetto ImqQueue valido. L'oggetto è stato precedentemente distrutto.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6122 (17EA) (RC6122): MQRC_CONTEXT_OPEN_ERROR

Spiegazione

Il **riferimento di contesto** ImqPutMessageOptions fa riferimento a un oggetto ImqQueue che non è stato possibile aprire per stabilire un contesto. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'oggetto ImqQueue ha **opzioni di apertura** inadeguate. Esaminare l'oggetto di riferimento **codice motivo** per stabilire la causa.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6123 (17EB) (RC6123): MQRC_STRUC_LENGTH_ERROR

Spiegazione

La lunghezza di una struttura dati non è congruente con il contenuto. Per un MQRMH, la lunghezza non è sufficiente per contenere i campi fissi e tutti i dati di offset.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

6124 (17EC) (RC6124): MQRC_NOT_CONNECTED

Spiegazione

Un metodo ha avuto esito negativo perché non era disponibile una connessione richiesta a un gestore code e non è possibile stabilire una connessione implicitamente perché l'indicatore IMQ_IMPL_CONN dell'attributo della classe ImqQueueImqQueue è FALSE.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Stabilire una connessione a un gestore code e riprovare.

6125 (17ED) (RC6125): MQRC_NOT_OPEN

Spiegazione

Un metodo non è riuscito perché un oggetto non era aperto e l'operazione di apertura non può essere eseguita implicitamente perché l'indicatore IMQ_IMPL_OPEN dell'attributo della classe **behavior** ImqObject è FALSE.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Aprire l'oggetto e riprovare.

6126 (17EE) (RC6126): MQRC_DISTRIBUTION_LIST_EMPTY

Spiegazione

Non è stato possibile aprire un elenco ImqDistribution poiché non vi sono oggetti ImqQueue a cui si fa riferimento.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Stabilire almeno un oggetto ImqQueue in cui il **riferimento elenco di distribuzione** si riferisca all'oggetto elenco ImqDistribuzione riprovare.

6127 (17EF) (RC6127): MQRC_INCONSISTENT_OPEN_OPTIONS

Spiegazione

Un metodo non è riuscito perché l'oggetto è aperto e le **opzioni di apertura** di ImqObject non sono congruenti con l'operazione richiesta. L'oggetto non può essere riaperto implicitamente perché l'indicatore IMQ_IMPL_OPEN dell'attributo della classe **behavior** di ImqObject è false.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Aprire l'oggetto con le **opzioni di apertura** ImqObject appropriate e riprovare.

6128 (17FO) (RC6128): MQRC_WRONG_VERSION

Spiegazione

Un metodo non è riuscito perché un numero di versione specificato o rilevato non è corretto o non è supportato.

Per la classe ImqCICSBridgeHeader , il problema è relativo all'attributo **version** .

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se si sta specificando un numero di versione, utilizzarne uno supportato dalla classe. Se si stanno ricevendo i dati del messaggio da un altro programma, assicurarsi che entrambi i programmi stiano utilizzando numeri di versione coerenti e supportati.

6129 (17F1) (RC6129): MQRC_REFERENCE_ERROR

Spiegazione

Un riferimento oggetto non è valido.

Si è verificato un problema con l'indirizzo di un oggetto di riferimento. Al momento dell'utilizzo, l'indirizzo dell'oggetto non è null, ma non è valido e non può essere utilizzato per lo scopo previsto.

Questo codice di errore si verifica nell'ambiente IBM MQ C+ +.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Verificare che l'oggetto a cui si fa riferimento non sia stato eliminato né fuori dall'ambito oppure rimuovere il riferimento fornendo un valore di indirizzo null.

Codici di errore PCF

I codici di errore potrebbero essere restituiti da un broker in risposta a un messaggio di comando in formato PCF, a seconda dei parametri utilizzati in tale messaggio.

Per ulteriori informazioni sui PCF, consultare [Introduzione ai formati dei comandi programmabili](#), [Automazione delle attività di amministrazione](#) e [Utilizzo dei formati dei comandi programmabili](#).

Di seguito è riportato un elenco di codici di errore PCF, in ordine numerico, che forniscono informazioni dettagliate per comprenderli, tra cui:

- Una spiegazione delle circostanze che hanno causato la creazione del codice
- Il codice di completamento associato
- Azioni programmatori suggerite in risposta al codice

Concetti correlati

[“Messaggi IBM MQ for z/OS , codici di completamento e di errore” a pagina 253](#)

Utilizzare questo argomento per interpretare e comprendere i messaggi e i codici emessi da IBM MQ for z/OS.

Riferimenti correlati

[“IBM MQ Messaggi AMQ” a pagina 241](#)

I messaggi di diagnostica IBM MQ (per piattaforme diverse da z/OS) sono elencati in questa sezione in ordine numerico, raggruppati in base alla parte di IBM MQ da cui hanno origine.

[“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#)

Per ogni chiamata, un codice di completamento e un codice motivo vengono restituiti dal gestore code o da una routine di uscita, per indicare l'esito positivo o negativo della chiamata.

[“Codici di ritorno TLS \(Transport Layer Security\)” a pagina 1462](#)

IBM MQ può utilizzare TLS con i vari protocolli di comunicazione. Utilizzare questo argomento per identificare i codici di errore che possono essere restituiti da TLS.

[“Eccezioni canale personalizzato WCF” a pagina 1467](#)

I messaggi di diagnostica sono elencati in questo argomento in ordine numerico, raggruppati in base alla parte del canale personalizzato WCF da cui hanno origine.

3001 (0BB9) (RC3001): MQRCCF_CFH_TYPE_ERROR

Spiegazione

Tipo non valido.

Il valore del campo MQCFH *Type* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un tipo valido.

3002 (0BBA) (RC3002): MQRCCF_CFH_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza struttura non valida.

Il valore del campo MQCFH *StrucLength* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di struttura valida.

3003 (0BBB) (RC3003): MQRCCF_CFH_VERSION_ERROR

Spiegazione

Il numero di versione della struttura non è valido.

Il valore del campo MQCFH *Version* non era valido.

Tenere presente che z/OS richiede MQCFH_VERSION_3.

Risposta del programmatore

Specificare un numero di versione della struttura valido.

3004 (0BBC) (RC3004): MQRCCF_CFH_MSG_SEQ_NUMBER_ERR

Spiegazione

Numero di sequenza messaggio non valido.

Il valore del campo MQCFH *MsgSeqNumber* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un numero di sequenza messaggio valido.

3005 (0BBD) (RC3005): MQRCCF_CFH_CONTROL_ERROR

Spiegazione

Opzione di controllo non valida.

Il valore del campo MQCFH *Control* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un'opzione di controllo valida.

3006 (0BBE) (RC3006): MQRCCF_CFH_PARM_COUNT_ERROR

Spiegazione

Conteggio parametri non valido.

Il valore del campo MQCFH *ParameterCount* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un conteggio parametri valido.

3007 (0BBF) (RC3007): MQRCCF_CFH_COMMAND_ERROR

Spiegazione

Identificativo del comando non valido.

Il valore del campo MQCFH *Command* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un identificativo di comando valido.

3008 (0BC0) (RC3008): MQRCCF_COMMAND_FAILED

Spiegazione

Comando non riuscito.

Il comando non è riuscito.

Risposta del programmatore

Fare riferimento ai messaggi di errore precedenti per questo comando.

3009 (0BC1) (RC3009): MQRCCF_CFIN_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza struttura non valida.

Il valore del campo MQCFIN o MQCFIN64 *StrucLength* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di struttura valida.

3010 (0BC2) (RC3010): MQRCCF_CFST_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza struttura non valida.

Il valore del campo MQCFST *StrucLength* non era valido. Il valore non era un multiplo di quattro o non era coerente con il valore del campo MQCFST *StringLength*.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di struttura valida.

3011 (0BC3) (RC3011): MQRCCF_CFST_STRING_LENGTH_ERR

Spiegazione

Lunghezza stringa non valida.

Il valore del campo MQCFST *StringLength* non era valido. Il valore era negativo o superiore alla lunghezza massima consentita del parametro specificato nel campo *Parameter*.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza stringa valida per il parametro.

3012 (OBC4) (RC3012): MQRCCF_FORCE_VALUE_ERROR

Spiegazione

Valore di forzatura non valido.

Il valore di forza specificato non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di forzatura valido.

3013 (OBC5) (RC3013): MQRCCF_STRUCTURE_TYPE_ERROR

Spiegazione

Tipo di struttura non valido.

Il valore della struttura *Type* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un tipo di struttura valido.

3014 (OBC6) (RC3014): MQRCCF_CFIN_PARM_ID_ERROR

Spiegazione

L'identificativo del parametro non è valido.

Il valore del campo MQCFIN o MQCFIN64 *Parameter* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un identificativo parametro valido.

3015 (OBC7) (RC3015): MQRCCF_CFST_PARM_ID_ERROR

Spiegazione

L'identificativo del parametro non è valido.

Il valore del campo MQCFST *Parameter* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un identificativo parametro valido.

3016 (OBC8) (RC3016): MQRCCF_MSG_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza messaggio non valida.

La lunghezza dei dati del messaggio non era congruente con la lunghezza implicita dai parametri nel messaggio oppure un parametro posizionale non era in sequenza.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di messaggio valida e controllare che i parametri posizionali siano nella sequenza corretta.

3017 (OBC9) (RC3017): MQRCCF_CFIN_DUPLICATE_PARM

Spiegazione

Parametro duplicato.

Erano presenti due strutture MQCFIN o MQCFIN64 o MQCFIL o MQCFIL64 o due di questi tipi di struttura, con lo stesso identificativo parametro.

Risposta del programmatore

Verificare e rimuovere i parametri duplicati.

3018 (OBCA) (RC3018): MQRCCF_CFST_DUPLICATE_PAR

Spiegazione

Parametro duplicato.

Erano presenti due strutture MQCFST, o una MQCFSL seguita da una struttura MQCFST, con lo stesso identificativo parametro.

Risposta del programmatore

Verificare e rimuovere i parametri duplicati.

3019 (OBCB) (RC3019): MQRCCF_PARM_COUNT_TOO_SMALL

Spiegazione

Conteggio parametri troppo piccolo.

Il valore del campo MQCFH *ParameterCount* era inferiore al valore minimo richiesto per il comando.

Risposta del programmatore

Specificare un numero di parametri valido per il comando.

3020 (OBCC) (RC3020): MQRCCF_PARM_COUNT_TOO_BIG

Spiegazione

Conteggio parametri troppo grande.

Il valore del campo MQCFH *ParameterCount* era superiore al valore massimo per il comando.

Risposta del programmatore

Specificare un numero di parametri valido per il comando.

3021 (0BCD) (RC3021): MQRCCF_Q_ALREADY_IN_CELL

Spiegazione

Coda già presente nella cella.

È stato effettuato un tentativo di definire una coda con l'ambito della cella o di modificare l'ambito di una coda esistente dall'ambito del gestore code all'ambito della cella, ma una coda con tale nome esisteva già nella cella.

Risposta del programmatore

Fare quanto segue:

- Eliminare la coda esistente e ripetere l'operazione.
- Modificare l'ambito della coda esistente da cella a gestore code e ritentare l'operazione.
- Creare la nuova coda con un nome diverso.

3022 (0BCE) (RC3022): MQRCCF_Q_TYPE_ERROR

Spiegazione

Tipo di coda non valido.

Il valore *QType* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un tipo di coda valido.

3023 (0BCF) (RC3023): MQRCCF_MD_FORMAT_ERROR

Spiegazione

Formato non valido.

Il valore del campo MQMD *Format* non era MQFMT_ADMIN.

Risposta del programmatore

Specificare il formato valido.

3024 (0BD0) (RC3024): MQRCCF_CFSL_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza struttura non valida.

Il valore del campo MQCFSL *StrucLength* non era valido. Il valore non era un multiplo di quattro o non era congruente con il valore del campo *StringLength* MQCFSL.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di struttura valida.

3025 (OBD1) (RC3025): MQRCCF_REPLACE_VALUE_ERROR

Spiegazione

Valore di sostituzione non valido.

Il valore *Replace* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di sostituzione valido.

3026 (OBD2) (RC3026): MQRCCF_CFIL_DUPLICATE_VALUE

Spiegazione

Valore parametro duplicato.

Nella struttura MQCFIL o MQCFIL64 , c'era un valore di parametro duplicato nell'elenco.

Risposta del programmatore

Controllare e rimuovere i valori di parametro duplicati.

3027 (OBD3) (RC3027): MQRCCF_CFIL_COUNT_ERROR

Spiegazione

Conteggio dei valori di parametro non valido.

Il valore del campo MQCFIL o MQCFIL64 *Count* non è valido. Il valore era negativo o maggiore del massimo consentito per il parametro specificato nel campo *Parameter* .

Risposta del programmatore

Specificare un conteggio valido per il parametro.

3028 (OBD4) (RC3028): MQRCCF_CFIL_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza struttura non valida.

Il valore del campo MQCFIL o MQCFIL64 *StrucLength* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di struttura valida.

3029 (OBD5) (RC3029): MQRCCF_MODE_VALUE_ERROR

Spiegazione

Valore modo non valido.

Il valore *Mode* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di modalità valido.

3029 (OBD5) (RC3029): MQRCCF QUIESCE_VALUE_ERROR

Spiegazione

Nome precedente per MQRCCF_MODE_VALUE_ERROR.

3030 (OBD6) (RC3030): MQRCCF_MSG_SEQ_NUMBER_ERROR

Spiegazione

Numero di sequenza messaggio non valido.

Il valore del parametro del numero di sequenza del messaggio non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un numero di sequenza messaggio valido.

3031 (OBD7) (RC3031): MQRCCF_PING_DATA_COUNT_ERROR

Spiegazione

Conteggio dati non valido.

Il valore *DataCount* del canale ping non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di conteggio dati valido.

3032 (OBD8) (RC3032): MQRCCF_PING_DATA_COMPARE_ERROR

Spiegazione

Comando ping del canale non riuscito.

Il comando Ping Channel non è riuscito con un errore di confronto dati. L'offset di dati non riuscito viene restituito nel messaggio (con identificativo del parametro MQIACF_ERROR_OFFSET).

Risposta del programmatore

Consultare l'amministratore di sistema.

3033 (OBD9) (RC3033): MQRCCF_CFSL_PARM_ID_ERROR

Spiegazione

L'identificativo del parametro non è valido.

Il valore del campo MQCFSL *Parameter* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un identificativo parametro valido.

3034 (OBDA) (RC3034): MQRCCF_CHANNEL_TYPE_ERROR

Spiegazione

Tipo di canale non valido.

Il *ChannelType* specificato non era valido, o non corrispondeva al tipo di un canale esistente copiato, modificato o sostituito, oppure il comando e la disposizione specificati non possono essere utilizzati con quel tipo di canale.

Risposta del programmatore

Specificare un nome canale, un tipo o una disposizione validi.

3035 (OBDB) (RC3035): MQRCCF_PARM_SEQUENCE_ERROR

Spiegazione

Sequenza parametro non valida.

La sequenza di parametri non è valida per questo comando.

Risposta del programmatore

Specificare i parametri posizionali in una sequenza valida per il comando.

3036 (OBDC) (RC3036): MQRCCF_XMIT_PROTOCOL_TYPE_ERR

Spiegazione

Tipo di protocollo di trasmissione non valido.

Il valore *TransportType* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un tipo di protocollo di trasmissione valido.

3037 (OBDD) (RC3037): MQRCCF_BATCH_SIZE_ERROR

Spiegazione

Dimensione batch non valida.

La dimensione batch specificata non è valida.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di dimensione batch valido.

3038 (OBDE) (RC3038): MQRCCF_DISC_INT_ERROR

Spiegazione

Intervallo di disconnessione non valido.

L'intervallo di disconnessione specificato non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un intervallo di disconnessione valido.

3039 (OBDF) (RC3039): MQRCCF_SHORT_RETRY_ERROR

Spiegazione

Conteggio tentativi brevi non valido.

Il valore *ShortRetryCount* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di conteggio tentativi brevi valido.

3040 (OBE0) (RC3040): MQRCCF_SHORT_TIMER_ERROR

Spiegazione

Valore temporizzatore breve non valido.

Il valore *ShortRetryInterval* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di timer breve valido.

3041 (OBE1) (RC3041): MQRCCF_LONG_RETRY_ERROR

Spiegazione

Conteggio tentativi lunghi non valido.

Il valore specificato per il conteggio tentativi lunghi non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido per il conteggio dei tentativi lunghi.

3042 (OBE2) (RC3042): MQRCCF_LONG_TIMER_ERROR

Spiegazione

Temporizzatore lungo non valido.

Il valore specificato per il temporizzatore lungo (intervallo di attesa tentativi lunghi) non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di temporizzatore lungo valido.

3043 (0BE3) (RC3043): MQRCCF_SEQ_NUMBER_WRAP_ERROR

Spiegazione

Numero di ritorno a capo sequenza non valido.

Il valore *SeqNumberWrap* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un numero di ritorno a capo di sequenza valido.

3044 (0BE4) (RC3044): MQRCCF_MAX_MSG_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza massima del messaggio non valida.

Il valore di lunghezza massima del messaggio specificato non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza massima del messaggio valida.

3045 (0BE5) (RC3045): MQRCCF_PUT_AUTH_ERROR

Spiegazione

Valore autorizzazione di inserimento non valido.

Il valore *PutAuthority* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di autorizzazione valido.

3046 (0BE6) (RC3046): MQRCCF_PURGE_VALUE_ERROR

Spiegazione

Valore di eliminazione non valido.

Il valore *Purge* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di eliminazione valido.

3047 (0BE7) (RC3047): MQRCCF_CFIL_PARM_ID_ERROR

Spiegazione

L'identificativo del parametro non è valido.

Il valore del campo MQCFIL o MQCFIL64 *Parameter* non è valido oppure specifica un parametro che non può essere filtrato o che è specificato anche come parametro per selezionare un sottoinsieme di oggetti.

Risposta del programmatore

Specificare un identificativo parametro valido.

3048 (0BE8) (RC3048): MQRCCF_MSG_TRUNCATED

Spiegazione

Messaggio troncato.

Il server dei comandi ha ricevuto un messaggio più grande della dimensione massima valida del messaggio.

Risposta del programmatore

Verificare che il contenuto del messaggio sia corretto.

3049 (0BE9) (RC3049): MQRCCF_CCSID_ERROR

Spiegazione

Errore identificativo serie di caratteri codificati.

In un messaggio di comando, si è verificato uno dei seguenti casi:

- Il campo *CodedCharSetId* nel descrittore del messaggio del comando non corrisponde al CCSID (coded character set identifier) del gestore code su cui viene elaborato il comando oppure
- Il campo *CodedCharSetId* in una struttura di parametri di stringa all'interno del testo del messaggio del comando non è
 - MQCCSI_DEFAULT o
 - il CCSID (coded character set identifier) del gestore code su cui viene elaborato il comando, come nel campo *CodedCharSetId* nel descrittore del messaggio.

Il messaggio di risposta di errore contiene il valore corretto.

Questo motivo può verificarsi anche se non è possibile eseguire un ping perché gli identificatori della serie di caratteri codificati non sono compatibili. In questo caso non viene restituito il valore corretto.

Risposta del programmatore

Creare il comando con il CCSID (coded character set identifier) corretto e specificarlo nel descrittore del messaggio quando si invia il comando. Per il ping, utilizzare un CCSID (coded character set identifier) adatto.

3050 (0BEA) (RC3050): MQRCCF_ENCODING_ERROR

Spiegazione

Errore di codifica.

Il campo *Encoding* nel descrittore del messaggio del comando non corrisponde a quello richiesto per la piattaforma su cui viene elaborato il comando.

Risposta del programmatore

Creare il comando con la codifica corretta e specificarlo nel descrittore del messaggio quando si invia il comando.

3052 (OBEC) (RC3052): MQRCCF_DATA_CONV_VALUE_ERROR

Spiegazione

Valore di conversione dati non valido.

Il valore specificato per *DataConversion* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

3053 (OBED) (RC3053): MQRCCF_INDOUBT_VALUE_ERROR

Spiegazione

Valore in dubbio non valido.

Il valore specificato per *InDoubt* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

3054 (OBEE) (RC3054): MQRCCF_ESCAPE_TYPE_ERROR

Spiegazione

Tipo di escape non valido.

Il valore specificato per *EscapeType* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

3062 (OBF6) (RC3062): MQRCCF_CHANNELTABLE_ERROR

Spiegazione

Valore tabella canale non valido.

Il *ChannelTable* specificato non era valido o non era appropriato per il tipo di canale specificato in un comando *Inquire Channel* o *Inquire Channel Names*.

Risposta del programmatore

Specificare un valore tabella canale valido.

3063 (0BF7) (RC3063): MQRCCF_MCA_TYPE_ERROR

Spiegazione

Tipo di agente del canale dei messaggi non valido.

Il valore *MCAType* specificato non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

3064 (0BF8) (RC3064): MQRCCF_CHL_INST_TYPE_ERROR

Spiegazione

Tipo di istanza canale non valido.

ChannelInstanceType specificato non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un tipo di istanza canale valido.

3065 (0BF9) (RC3065): MQRCCF_CHL_STATUS_NOT_FOUND

Spiegazione

Stato di canale non trovato.

Per lo stato del canale di interrogazione, non è disponibile alcuno stato del canale per il canale specificato. Ciò potrebbe indicare che il canale non è stato utilizzato.

Risposta del programmatore

Nessuno, a meno che non sia imprevisto, nel qual caso consultare l'amministratore di sistema.

3066 (0BFA) (RC3066): MQRCCF_CFSL_DUPLICATE_PARM

Spiegazione

Parametro duplicato.

Erano presenti due strutture MQCFSL, o una MQCFST seguita da una struttura MQCFSL, con lo stesso identificativo parametro.

Risposta del programmatore

Verificare e rimuovere i parametri duplicati.

3067 (0BFB) (RC3067): MQRCCF_CFSL_TOTAL_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Errore di lunghezza stringa totale.

La lunghezza totale delle stringhe (senza includere gli spazi finali) in una struttura MQCFSL supera il massimo consentito per il parametro.

Risposta del programmatore

Verificare che la struttura sia stata specificata correttamente e, in tal caso, ridurre il numero di stringhe.

3068 (OBFC) (RC3068): MQRCCF_CFSL_COUNT_ERROR

Spiegazione

Conteggio dei valori di parametro non valido.

Il valore del campo MQCFSL *Count* non era valido. Il valore era negativo o maggiore del massimo consentito per il parametro specificato nel campo *Parameter*.

Risposta del programmatore

Specificare un conteggio valido per il parametro.

3069 (OBFD) (RC3069): MQRCCF_CFSL_STRING_LENGTH_ERR

Spiegazione

Lunghezza stringa non valida.

Il valore del campo MQCFSL *StringLength* non era valido. Il valore era negativo o superiore alla lunghezza massima consentita del parametro specificato nel campo *Parameter*.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza stringa valida per il parametro.

3070 (OBFE) (RC3070): MQRCCF_BROKER_DELETED

Spiegazione

Il broker è stato eliminato.

Quando un broker viene eliminato utilizzando il comando *dltmqbrk*, vengono eliminate tutte le code del broker create dal broker. Prima che ciò possa essere eseguito, le code vengono svuotate di tutti i messaggi di comando; tutti quelli trovati vengono inseriti nella coda di messaggi non recapitabili con questo codice di errore.

Risposta del programmatore

Elaborare i messaggi di comandi che sono stati inseriti nella coda di messaggi non instradabili.

3071 (OBFF) (RC3071): MQRCCF_STREAM_ERROR

Spiegazione

Il nome flusso non è valido.

Il parametro del nome del flusso non è valido. I nomi dei flussi devono rispettare le regole di denominazione delle code IBM MQ.

Risposta del programmatore

Ripetere il comando con un parametro nome flusso valido.

3072 (0C00) (RC3072): MQRCCF_TOPIC_ERROR

Spiegazione

Il nome dell'argomento non è valido.

È stato inviato un comando al broker contenente un nome argomento non valido. Tenere presente che i nomi degli argomenti con caratteri jolly non sono consentiti per comandi *Register Publisher* e *Publish*.

Risposta del programmatore

Ripetere il comando con un parametro del nome argomento valido. Vengono restituiti fino a 256 caratteri del nome dell'argomento in questione con il messaggio di risposta di errore. Se il nome dell'argomento contiene un carattere null, si presuppone che termini la stringa e non viene considerato come parte di essa. Un nome argomento di lunghezza zero non è valido, poiché contiene una sequenza di escape non valida.

3073 (0C01) (RC3073): MQRCCF_NOT_REGISTERED

Spiegazione

Il sottoscrittore o il publisher non è registrato.

È stato emesso un comando *Deregister* per rimuovere le registrazioni per un argomento, o argomenti, per cui il publisher o il sottoscrittore non è registrato. Se nel comando sono stati specificati più argomenti, l'operazione ha esito negativo con un codice di completamento MQCC_WARNING se il publisher o il sottoscrittore è stato registrato per alcuni, ma non per tutti, gli argomenti specificati. Questo codice di errore viene restituito anche ad un sottoscrittore (subscriber) che immette un comando *Request Update* per un argomento per cui non dispone di una sottoscrizione.

Risposta del programmatore

Indagare sul motivo per cui il publisher o il sottoscrittore non è registrato. Nel caso di un sottoscrittore, le sottoscrizioni potrebbero essere scadute o essere state rimosse automaticamente dal broker se il sottoscrittore non è più autorizzato.

3074 (0C02) (RC3074): MQRCCF_Q_MGR_NAME_ERROR

Spiegazione

È stato fornito un nome gestore code non valido o sconosciuto.

Un nome gestore code è stato fornito come parte di un'identità del publisher o del sottoscrittore. Ciò potrebbe essere stato fornito come parametro esplicito o nel campo *ReplyToQMGr* nel descrittore del messaggio del comando. Il nome del gestore code non è valido oppure, nel caso di un'identità del sottoscrittore, non è stato possibile risolvere la coda del sottoscrittore perché il gestore code remoto non è noto al gestore code del broker.

Risposta del programmatore

Ripetere il comando con un nome gestore code valido. Se appropriato, il Broker include un ulteriore codice di errore all'interno del messaggio di risposta di errore. Se ne viene fornito uno, seguire le istruzioni per tale codice di errore in [“Messaggi e codici di errore”](#) a pagina 241 per risolvere il problema.

3075 (0C03) (RC3075): MQRCCF_INCORRECT_STREAM

Spiegazione

Il nome del flusso non corrisponde alla coda di flusso a cui è stato inviato.

È stato inviato un comando ad una coda di flusso che specificava un parametro del nome di flusso differente.

Risposta del programmatore

Ritentare il comando inviandolo alla coda di flusso corretta o modificando il comando in modo che il parametro del nome di flusso corrisponda.

3076 (0C04) (RC3076): MQRCCF_Q_NAME_ERROR

Spiegazione

È stato fornito un nome coda non valido o sconosciuto.

È stato fornito un nome coda come parte di un'identità del publisher o del sottoscrittore. Ciò potrebbe essere stato fornito come parametro esplicito o nel campo *ReplyToQ* nel descrittore del messaggio del comando. Il nome della coda non è valido oppure, nel caso di un'identità del sottoscrittore, il broker non è riuscito ad aprire la coda.

Risposta del programmatore

Ritentare il comando con un nome coda valido. Se appropriato, il Broker include un ulteriore codice di errore all'interno del messaggio di risposta di errore. Se ne viene fornito uno, seguire le istruzioni per tale codice di errore in [“Messaggi e codici di errore”](#) a pagina 241 per risolvere il problema.

3077 (0C05) (RC3077): MQRCCF_NO_RETAINED_MSG

Spiegazione

Non esiste alcun messaggio conservato per l'argomento specificato.

È stato immesso un comando *Request Update* per richiedere il messaggio conservato associato all'argomento specificato. Non esiste alcun messaggio conservato per tale argomento.

Risposta del programmatore

Se l'argomento o gli argomenti in questione devono aver conservato i messaggi, i publisher di questi argomenti potrebbero non pubblicare con le opzioni di pubblicazione corrette per far sì che le loro pubblicazioni vengano conservate.

3078 (0C06) (RC3078): MQRCCF_DUPLICATE_IDENTITY

Spiegazione

Identità del publisher o del sottoscrittore già assegnata a un altro ID utente.

Ciascun publisher e sottoscrittore ha un'identità univoca composta da un nome gestore code, un nome coda e, facoltativamente, un identificativo di correlazione. Associato a ciascuna identità è l'ID utente con cui il publisher o il sottoscrittore si è registrato per la prima volta. Un'identità specifica può essere assegnata solo a un ID utente alla volta. Mentre l'identità viene registrata con il broker, tutti i comandi che desiderano utilizzarla devono specificare l'ID utente corretto. Quando un publisher o un sottoscrittore non dispone più di registrazioni con il broker, l'identità può essere utilizzata da un altro ID utente.

Risposta del programmatore

Ritentare il comando utilizzando un'identità differente oppure rimuovere tutte le registrazioni associate all'identità in modo che possa essere utilizzata da un ID utente differente. L'ID utente a cui l'identità è attualmente assegnata viene restituito nel messaggio di risposta di errore. È possibile immettere un comando *Deregister* per rimuovere queste registrazioni. Se l'ID utente in questione non può essere utilizzato per eseguire tale comando, è necessario disporre dell'autorizzazione necessaria per aprire SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE utilizzando l'opzione MQOO_ALTERNATE_USER_AUTHORITY.

3079 (0C07) (RC3079): MQRCCF_INCORRECT_Q

Spiegazione

Comando inviato alla coda del broker non corretta.

Il comando è un comando broker valido ma la coda a cui è stato inviato non è corretta. I comandi *Publish* e *Delete Publication* devono essere inviati alla coda di flusso, tutti gli altri comandi devono essere inviati a SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE.

Risposta del programmatore

Ripetere il comando inviandolo alla coda corretta.

3080 (0C08) (RC3080): MQRCCF_CORREL_ID_ERROR

Spiegazione

L'identificativo di correlazione utilizzato come parte di un'identità è costituito da zeri binari.

Ciascun publisher e sottoscrittore viene identificato da un nome gestore code, da un nome coda e, facoltativamente, da un identificativo di correlazione. L'identificativo di correlazione viene generalmente utilizzato per consentire a più sottoscrittori di condividere la stessa coda di sottoscrittori. In questo caso, un publisher o un sottoscrittore ha indicato nelle opzioni Registrazione o Pubblicazione fornite sul comando che la loro identità include un identificativo di correlazione, ma non è stato fornito un identificativo valido. È stato specificato <RegOpt>CorrelAsId </RegOpt>, ma l'identificativo di correlazione del messaggio è null.

Risposta del programmatore

Modificare il programma per ritentare il comando assicurandosi che l'identificativo di correlazione fornito nel descrittore del messaggio di comando non siano tutti zeri binari.

3081 (0C09) (RC3081): MQRCCF_NOT_AUTHORIZED

Spiegazione

Il sottoscrittore non dispone di autorizzazioni sufficienti.

Per ricevere le pubblicazioni, un'applicazione sottoscrittore deve disporre dell'autorizzazione di ricerca per la coda di flusso a cui sta effettuando la sottoscrizione e dell'autorizzazione di inserimento per la coda

a cui devono essere inviate le pubblicazioni. Le sottoscrizioni vengono rifiutate se il sottoscrittore non dispone di entrambe le autorizzazioni. Oltre ad avere l'autorizzazione di ricerca per la coda di flusso, un sottoscrittore (subscriber) richiede anche l'autorizzazione *altusr* per la coda di flusso per sottoscrivere determinati argomenti su cui il broker stesso pubblica informazioni. Questi argomenti iniziano con il prefisso MQ/SA/.

Risposta del programmatore

Accertarsi che il sottoscrittore disponga delle autorizzazioni necessarie ed emettere nuovamente la richiesta. Il problema potrebbe verificarsi perché l'ID utente del sottoscrittore non è noto al broker. Ciò può essere identificato se un ulteriore codice motivo di errore di MQRC_UNKNOWN_ENTITY viene restituito all'interno del messaggio di risposta di errore.

3082 (0C0A) (RC3082): MQRCCF_UNKNOWN_STREAM

Spiegazione

Il flusso non è riconosciuto dal broker o non è stato possibile crearlo.

È stato inserito un messaggio di comando in SYSTEM.BROKER.CONTROL.QUEUE per un flusso sconosciuto. Questo codice di errore viene restituito anche se la creazione del flusso dinamico è abilitata e il broker non è riuscito a creare una coda di flusso per il nuovo flusso utilizzando SYSTEM.BROKER.MODEL.STREAM.

Risposta del programmatore

Ripetere il comando per un flusso supportato dal broker. Se il broker deve supportare il flusso, definire manualmente la coda di flusso oppure correggere il problema che ha impedito al broker di creare la coda di flusso stessa.

3083 (0C0B) (RC3083): MQRCCF_REG_OPTIONS_ERROR

Spiegazione

Sono state fornite opzioni di registrazione non valide.

Le opzioni di registrazione (tra <RegOpt> e </RegOpt>) fornite su un comando non sono valide.

Risposta del programmatore

Ripetere il comando con una combinazione di opzioni valida.

3084 (0C0C) (RC3084): MQRCCF_PUB_OPTIONS_ERROR

Spiegazione

Sono state fornite opzioni di pubblicazione non valide.

Le opzioni di pubblicazione fornite in un comando Pubblica non sono valide.

Risposta del programmatore

Ripetere il comando con una combinazione di opzioni valida.

3085 (0C0D) (RC3085): MQRCCF_UNKNOWN_BROKER

Spiegazione

Comando ricevuto da un broker sconosciuto.

All'interno di una rete multi - broker, i broker correlati passano sottoscrizioni e pubblicazioni tra loro come una serie di messaggi di comando. Un messaggio di comando di questo tipo è stato ricevuto da un broker che non è o non è più correlato al broker di rilevamento.

Risposta del programmatore

Questa situazione può verificarsi se la rete del broker non è disattivata mentre le modifiche della topologia vengono apportate alla rete.

Se si sta rimuovendo un broker dalla topologia quando il gestore code non è attivo, le modifiche vengono propagate al riavvio del gestore code.

Se si sta rimuovendo un broker dalla topologia quando il gestore code è attivo, assicurarsi che anche i canali siano attivi, in modo che le modifiche vengano propagate immediatamente.

3086 (0C0E) (RC3086): MQRCCF_Q_MGR_CCSID_ERROR

Spiegazione

Errore dell'identificativo del set di caratteri codificato del gestore code.

Il valore della serie di caratteri codificati per il gestore code non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

3087 (0C0F) (RC3087): MQRCCF_DEL_OPTIONS_ERROR

Spiegazione

Sono state fornite opzioni di eliminazione non valide.

Le opzioni fornite con un comando *Delete Publication* non sono valide.

Risposta del programmatore

Ripetere il comando con una combinazione di opzioni valida.

3088 (0C10) (RC3088): MQRCCF_CLUSTER_NAME_CONFLICT

Spiegazione

Conflitto tra attributi *ClusterName* e *ClusterNameList*.

Il comando è stato rifiutato perché l'attributo *ClusterName* e l'attributo *ClusterNameList* non sarebbero stati vuoti. Almeno uno di questi attributi deve essere vuoto.

Risposta del programmatore

Se il comando ha specificato solo uno di questi attributi, è necessario specificare anche l'altro, ma con un valore di spazi vuoti. Se il comando specificava entrambi gli attributi, assicurarsi che uno di essi abbia un valore di spazi vuoti.

3089 (OC11) (RC3089): MQRCCF_REPOS_NAME_CONFLICT

Spiegazione

Conflitto tra attributi *RepositoryName* e *RepositoryNameList*.

Le alternative sono:

- Il comando è stato rifiutato in quanto gli attributi *RepositoryName* e *RepositoryNameList* non sarebbero stati vuoti. Almeno uno di questi attributi deve essere vuoto.
- Per un comando Reimposta cluster gestore code, il gestore code non fornisce un servizio di gestione repository completo per il cluster specificato. Ossia, l'attributo *RepositoryName* del gestore code non è il nome cluster specificato oppure l'elenco nomi specificato dall'attributo *RepositoryNameList* non contiene il nome cluster.

Risposta del programmatore

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti o sul gestore code corretto.

3090 (OC12) (RC3090): MQRCCF_CLUSTER_Q_USAGE_ERROR

Spiegazione

La coda non può essere una coda cluster.

Il comando è stato rifiutato perché avrebbe comportato che una coda cluster fosse anche una coda di trasmissione, il che non è consentito, o perché la coda in questione non può essere una coda cluster.

Risposta del programmatore

Verificare che il comando specifichi:

- Il parametro *Usage* con un valore di MQUS_NORMAL o
- I parametri *ClusterName* e *ClusterNameList* con valori vuoti.
- Un parametro *QName* con un valore che non è una delle code riservate:
 - SYSTEM.CHANNEL.INITQ
 - SYSTEM.CHANNEL.SYNCQ
 - SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE
 - SYSTEM.CLUSTER.REPOSITORY.QUEUE
 - SYSTEM.COMMAND.INPUT
 - SYSTEM.QSG.CHANNEL.SYNCQ
 - SYSTEM.QSG.TRANSMIT.QUEUE

3091 (OC13) (RC3091): MQRCCF_ACTION_VALUE_ERROR

Spiegazione

Valore azione non valido.

Il valore specificato per *Action* non è valido. Esiste un solo valore valido.

Risposta del programmatore

Specificare MQACT_FORCE_REMOVE come valore del parametro *Action*.

3092 (0C14) (RC3092): MQRCCF_COMMS_LIBRARY_ERROR

Spiegazione

Non è stato possibile caricare la libreria per il protocollo di comunicazioni richiesto.

Non è stato possibile caricare la libreria necessaria per il protocollo di comunicazioni richiesto.

Risposta del programmatore

Installare la libreria per il protocollo di comunicazioni richiesto oppure specificare un protocollo di comunicazioni già installato.

3093 (0C15) (RC3093): MQRCCF_NETBIOS_NAME_ERROR

Spiegazione

Nome listener NetBIOS non definito.

Il nome del listener NetBIOS non è definito.

Risposta del programmatore

Aggiungere un nome locale al file di configurazione e ripetere l'operazione.

3094 (0C16) (RC3094): MQRCCF_BROKER_COMMAND_FAILED

Spiegazione

Il comando del broker non è stato completato.

È stato immesso un comando del broker ma non è stato possibile completarlo.

Risposta del programmatore

Diagnosticare il problema utilizzando le informazioni fornite e immettere un comando corretto.

Per ulteriori informazioni, consultare i log degli errori IBM MQ .

3095 (0C17) (RC3095): MQRCCF_CFST_CONFLICTING_PARM

Spiegazione

Parametri in conflitto.

Il comando è stato rifiutato perché il parametro identificato nella risposta di errore era in conflitto con un altro parametro del comando.

Risposta del programmatore

Consultare la descrizione del parametro identificato per accertare la natura del conflitto e il comando corretto.

3096 (0C18) (RC3096): MQRCCF_PATH_NOT_VALID

Spiegazione

Percorso non valido.

Il percorso specificato non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un percorso valido.

3097 (0C19) (RC3097): MQRCCF_PARM_SYNTAX_ERROR

Spiegazione

È stato rilevato un errore di sintassi nel parametro.

Il parametro specificato conteneva un errore di sintassi.

Risposta del programmatore

Controllare la sintassi per questo parametro.

3098 (0C1A) (RC3098): MQRCCF_PWD_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Errore di lunghezza della password.

La lunghezza della stringa della password viene arrotondata per eccesso agli otto byte più vicini. Questo arrotondamento fa sì che la lunghezza totale della stringa *SSLCryptoHardware* superi il valore massimo.

Risposta del programmatore

Diminuire la dimensione della password o dei campi precedenti nella stringa *SSLCryptoHardware*.

3150 (0C4E) (RC3150): MQRCCF_FILTER_ERROR

Spiegazione

Filtro non valido. Ciò potrebbe essere dovuto a:

1. In un messaggio di comando inquire, la specifica di un filtro non è valida.
2. In un messaggio di comando di pubblicazione / sottoscrizione, l'espressione di filtro basata sul contenuto fornita nel messaggio di comando di pubblicazione / sottoscrizione contiene una sintassi non valida e non è possibile utilizzarla.

Risposta del programmatore

1. Correggere la specifica della struttura del parametro del filtro nel messaggio del comando inquire.
2. Correggere la sintassi dell'espressione filtro nel messaggio di comando di pubblicazione / sottoscrizione. L'espressione di filtro è il valore della tag *Filter* nella cartella *psc* nella struttura *MQRFH2*. Consultare il manuale *Websphere MQ Integrator V2 Programming Guide* per dettagli sulla sintassi valida.

3151 (0C4F) (RC3151): MQRCCF_WRONG_USER

Spiegazione

Utente errato.

Un messaggio di comando di pubblicazione / sottoscrizione non può essere eseguito per conto dell'utente richiedente perché la sottoscrizione che dovrebbe aggiornare è già di proprietà di un altro utente. Una sottoscrizione può essere aggiornata o annullata solo dall'utente che ha originariamente registrato la sottoscrizione.

Risposta del programmatore

Assicurarsi che le applicazioni che devono emettere comandi rispetto alle sottoscrizioni esistenti siano in esecuzione con l'identificativo utente che ha originariamente registrato la sottoscrizione. In alternativa, utilizzare sottoscrizioni differenti per utenti differenti.

3152 (0C50) (RC3152): MQRCCF_DUPLICATE_SUBSCRIPTION

Spiegazione

La sottoscrizione esiste già.

Esiste già una sottoscrizione corrispondente.

Risposta del programmatore

Modificare le nuove proprietà della sottoscrizione per distinguerla dalla sottoscrizione esistente oppure annullare la registrazione della sottoscrizione esistente. Immettere quindi nuovamente il comando.

3153 (0C51) (RC3153): MQRCCF_SUB_NAME_ERROR

Spiegazione

Il parametro del nome della sottoscrizione è errato.

Il nome della sottoscrizione è di un formato non valido oppure esiste già una sottoscrizione corrispondente senza alcun nome sottoscrizione.

Risposta del programmatore

Correggere il nome della sottoscrizione o rimuoverlo dal comando ed emettere nuovamente il comando.

3154 (0C52) (RC3154): MQRCCF_SUB_IDENTITY_ERROR

Spiegazione

Errore del parametro di identità della sottoscrizione.

Il valore fornito supera la lunghezza massima consentita oppure l'identità della sottoscrizione non è attualmente un membro della serie di identità della richiesta e non è stata specificata un'opzione di registrazione unione.

Risposta del programmatore

Correggere il valore di identità o specificare un'opzione di registrazione Join per aggiungere questa identità alla serie di identità per questa sottoscrizione.

3155 (0C53) (RC3155): MQRCCF_SUBSCRIPTION_IN_USE

Spiegazione

La sottoscrizione è in uso.

Un tentativo di modificare o annullare la registrazione di una sottoscrizione è stato tentato da un membro della serie di identità quando non era l'unico membro di questa serie.

Risposta del programmatore

Immettere nuovamente il comando quando si è l'unico membro della serie di identità. Per evitare il controllo della serie di identità e forzare la modifica o l'annullamento della registrazione, rimuovere l'identità della sottoscrizione dal messaggio di comando ed emettere nuovamente il comando.

3156 (0C54) (RC3156): MQRCCF_SUBSCRIPTION_LOCKED

Spiegazione

La sottoscrizione è bloccata.

La sottoscrizione è attualmente bloccata in modo esclusivo da un'altra identità.

Risposta del programmatore

Attendere che questa identità rilasci il blocco esclusivo.

3157 (0C55) (RC3157): MQRCCF_ALREADY_JOINED

Spiegazione

L'identità ha già una voce per questa sottoscrizione.

È stata specificata un'opzione di unione della registrazione, ma l'identità del sottoscrittore (subscriber) era già un membro della serie di identità di sottoscrizione.

Risposta del programmatore

Nessuna. Il comando è stato completato, questo codice di errore è un'avvertenza.

3160 (0C58) (RC3160): MQRCCF_OBJECT_IN_USE

Spiegazione

Oggetto utilizzato da un altro comando.

Si è tentato di modificare un oggetto mentre l'oggetto veniva modificato da un altro comando.

Risposta del programmatore

Ritentare il comando.

3161 (0C59) (RC3161): MQRCCF_UNKNOWN_FILE_NAME

Spiegazione

File non definito in CICS.

Un parametro nome file identifica un file che non è definito in CICS.

Risposta del programmatore

Fornire un nome file valido o creare una definizione CSD per il file richiesto.

3162 (0C5A) (RC3162): MQRCCF_FILE_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

File non disponibile per CICS.

Un parametro nome file identifica un file definito in CICS, ma che non è disponibile.

Risposta del programmatore

Verificare che la definizione CSD per il file sia corretta e abilitata.

3163 (0C5B) (RC3163): MQRCCF_DISC_RETRY_ERROR

Spiegazione

Conteggio tentativi di disconnessione non valido.

Il valore *DiscRetryCount* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un conteggio valido.

3164 (0C5C) (RC3164): MQRCCF_ALLOC_RETRY_ERROR

Spiegazione

Conteggio tentativi di allocazione non valido.

Il valore *AllocRetryCount* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un conteggio valido.

3165 (0C5D) (RC3165): MQRCCF_ALLOC_SLOW_TIMER_ERROR

Spiegazione

Il valore del temporizzatore tentativi lenti di assegnazione non è valido.

Il valore *AllocRetrySlowTimer* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di temporizzatore valido.

3166 (0C5E) (RC3166): MQRCCF_ALLOC_FAST_TIMER_ERROR

Spiegazione

Il valore del temporizzatore dei tentativi rapidi di assegnazione non è valido.

Il valore *AllocRetryFastTimer* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

3167 (0C5F) (RC3167): MQRCCF_PORT_NUMBER_ERROR

Spiegazione

Valore numero porta non valido.

Il valore *PortNumber* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un numero di porta valido.

3168 (0C60) (RC3168): MQRCCF_CHL_SYSTEM_NOT_ACTIVE

Spiegazione

Il sistema canale non è attivo.

Si è tentato di avviare un canale mentre il sistema del canale era inattivo.

Risposta del programmatore

Attivare il sistema del canale prima di avviare un canale.

3169 (0C61) (RC3169): MQRCCF_ENTITY_NAME_MISSING

Spiegazione

Nome entità richiesto ma mancante.

È necessario fornire un parametro che specifica i nomi entità.

Risposta del programmatore

Specificare il parametro obbligatorio.

3170 (0C62) (RC3170): MQRCCF_PROFILE_NAME_ERROR

Spiegazione

Nome profilo non valido.

Un nome profilo non è valido. I nomi dei profili possono includere caratteri jolly o possono essere forniti esplicitamente. Se si fornisce un nome profilo esplicito, l'oggetto identificato dal nome profilo deve esistere. Questo errore potrebbe verificarsi anche se si specifica più di un doppio asterisco in un nome profilo.

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido.

3171 (0C63) (RC3171): MQRCCF_AUTH_VALUE_ERROR

Spiegazione

Valore di autorizzazione non valido.

Un valore per il parametro *AuthorizationList* o *AuthorityRemove* o *AuthorityAdd* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

3172 (0C64) (RC3172): MQRCCF_AUTH_VALUE_MISSING

Spiegazione

Valore di autorizzazione richiesto ma mancante.

È necessario fornire un parametro che specifica i valori di autorizzazione.

Risposta del programmatore

Specificare il parametro obbligatorio.

3173 (0C65) (RC3173): MQRCCF_OBJECT_TYPE_MISSING

Spiegazione

Valore del tipo di oggetto richiesto ma mancante.

È necessario fornire un parametro che specifica il tipo di oggetto.

Risposta del programmatore

Specificare il parametro obbligatorio.

3174 (0C66) (RC3174): MQRCCF_CONNECTION_ID_ERROR

Spiegazione

Errore nel parametro ID connessione.

ConnectionId specificato non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un ID connessione valido.

3175 (0C67) (RC3175): MQRCCF_LOG_TYPE_ERROR

Spiegazione

Tipo di registrazione non valido.

Il valore del tipo di log specificato non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di tipo di log valido.

3176 (0C68) (RC3176): MQRCCF_PROGRAM_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Programma non disponibile.

Una richiesta di avvio o arresto di un servizio ha avuto esito negativo perché la richiesta di avvio del programma ha avuto esito negativo. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il programma non è stato trovato nell'ubicazione specificata o che al momento non sono disponibili risorse di sistema sufficienti per avviarlo.

Risposta del programmatore

Controllare che sia stato specificato il nome corretto nella definizione del servizio e che il programma si trovi nelle librerie appropriate, prima di ritentare la richiesta.

3177 (0C69) (RC3177): MQRCCF_PROGRAM_AUTH_FAILED

Spiegazione

Programma non disponibile.

Una richiesta di avvio o di arresto di un servizio ha avuto esito negativo perché l'utente non dispone dell'autorizzazione di accesso sufficiente per avviare il programma nell'ubicazione specificata.

Risposta del programmatore

Correggere il nome e l'ubicazione del programma e l'autorità dell'utente prima di ripetere la richiesta.

3200 (0C80) (RC3200): MQRCCF_NONE_FOUND

Spiegazione

Nessun elemento trovato corrispondente ai criteri di richiesta.

Un comando inquire non ha trovato alcun elemento corrispondente al nome specificato e ha soddisfatto qualsiasi altro criterio richiesto.

3201 (0C81) (RC3201): MQRCCF_SECURITY_SWITCH_OFF

Spiegazione

Aggiornamento o riverifica della sicurezza non elaborati; switch della sicurezza impostato su OFF.

Entrambi

- è stato immesso un comando di nuova verifica della sicurezza, ma l'interruttore di sicurezza del sottosistema è disattivato, quindi non ci sono tabelle di controllo interne da contrassegnare per la nuova verifica; oppure
- è stato immesso un comando di aggiornamento della sicurezza, ma l'interruttore di sicurezza per la classe richiesta o l'interruttore di sicurezza del sottosistema è spento.

Lo switch in questione potrebbe essere restituito nel messaggio (con identificativo parametro MQIACF_SECURITY_SWITCH).

3202 (0C82) (RC3202): MQRCCF_SECURITY_REFRESH_FAILED

Spiegazione

L'aggiornamento della sicurezza non è stato eseguito.

Una chiamata SAF RACROUTE REQUEST = STAT all'ESM (external security manager) ha restituito un codice di ritorno diverso da zero. Di conseguenza, non è stato possibile eseguire l'aggiornamento della sicurezza richiesto. L'elemento di sicurezza interessato potrebbe essere restituito nel messaggio (con identificativo parametro MQIACF_SECURITY_ITEM).

Le cause possibili di questo problema sono:

- La classe non è installata
- La classe non è attiva
- L'ESM (External Security Manager) non è attivo
- La tabella del router RACF z/OS non è corretta

Risposta del programmatore

Per informazioni sulla risoluzione del problema, consultare le spiegazioni dei messaggi CSQH003I e CSQH004I.

3203 (0C83) (RC3203): MQRCCF_PARM_CONFLICT

Spiegazione

Parametri o valori di parametro incompatibili.

I parametri o i valori dei parametri per un comando non sono compatibili. Si è verificata una delle seguenti situazioni:

- Non è stato specificato un parametro richiesto da un altro parametro o valore di parametro.
- È stato specificato un parametro o un valore di parametro che non è consentito con un altro parametro o valore di parametro.
- I valori per due parametri specificati non erano vuoti o non vuoti.
- I valori per due parametri specificati erano incompatibili.
- Il valore specificato non è coerente con la configurazione.

I parametri in questione potrebbero essere restituiti nel messaggio (con identificativi di parametro MQIACF_PARAMETER_ID).

Risposta del programmatore

Immettere nuovamente il comando con parametri e valori corretti.

3204 (0C84) (RC3204): MQRCCF_COMMAND_INIBITO

Spiegazione

Comandi non consentiti al momento.

Il gestore code non può accettare i comandi al momento, perché è in fase di riavvio o di chiusura o perché il server dei comandi non è in esecuzione.

3205 (0C85) (RC3205): MQRCCF_OBJECT_BEING_DELETED

Spiegazione

L'oggetto è in fase di eliminazione.

L'oggetto specificato su un comando è in fase di cancellazione, pertanto il comando viene ignorato.

3207 (0C87) (RC3207): MQRCCF_STORAGE_CLASS_IN_USE

Spiegazione

La classe di memoria è attiva o la coda è in uso.

Il comando per una coda locale ha comportato una modifica al valore *StorageClass* , ma ci sono messaggi sulla coda o altri thread hanno la coda aperta.

Risposta del programmatore

Rimuovere i messaggi dalla coda o attendere che altri thread abbiano chiuso la coda.

3208 (0C88) (RC3208): MQRCCF_OBJECT_NAME_RESTRICTED

Spiegazione

Tipo e nome oggetto non compatibili.

Il comando ha utilizzato un nome oggetto riservato con un tipo o sottotipo di oggetto non corretto. L'oggetto può essere solo di un tipo predeterminato, come elencato nella spiegazione del messaggio CSQM108I.

3209 (0C89) (RC3209): MQRCCF_OBJECT_LIMIT_EXCEEDED

Spiegazione

È stato superato il limite della coda locale.

Il comando non è riuscito perché non è stato possibile definire altre code locali. Esiste un limite di implementazione di 524 287 per il numero totale di code locali che possono esistere. Per le code condivise, esiste un limite di 512 code in una singola struttura CFS (coupling facility structure).

Risposta del programmatore

Eliminare tutte le code esistenti che non sono più richieste.

3210 (0C8A) (RC3210): MQRCCF_OBJECT_OPEN_FORCE

Spiegazione

L'oggetto è in uso, ma potrebbe essere modificato specificando *Force* come MQFC_YES.

L'oggetto specificato è in uso. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che è aperto tramite l'API, o per alcune modifiche di parametri, perché ci sono messaggi attualmente sulla coda. Le modifiche richieste possono essere effettuate specificando *Force* come MQFC_YES in un comando Change.

Risposta del programmatore

Attendere che l'oggetto non sia in uso. In alternativa, specificare *Force* come MQFC_YES per un comando di modifica.

3211 (0C8B) (RC3211): MQRCCF_DISPOSITION_CONFLICT

Spiegazione

I parametri non sono compatibili con la disposizione.

I parametri o i valori dei parametri per un comando non sono compatibili con la disposizione di un oggetto. Si è verificata una delle seguenti situazioni:

- Un valore specificato per il nome oggetto o un altro parametro non è consentito per una coda locale con una disposizione condivisa o una coda modello utilizzata per creare una coda dinamica condivisa.
- Un valore specificato per un parametro non è consentito per un oggetto con tale disposizione.
- Un valore specificato per un parametro deve essere non vuoto per un oggetto con tale disposizione.
- I valori del parametro *CommandScope* e *QSGDisposition* o *ChannelDisposition* non sono compatibili.
- L'azione richiesta per un canale non può essere eseguita perché ha la disposizione errata.

Il parametro e la disposizione in questione possono essere restituiti nel messaggio (con identificativi di parametro MQIACF_PARAMETER_ID e MQIA_QSG_DISP).

Risposta del programmatore

Immettere nuovamente il comando con parametri e valori corretti.

3212 (0C8C) (RC3212): MQRCCF_Q_MGR_NOT_IN_QSG

Spiegazione

Il gestore code non è in un gruppo di condivisione code.

Il comando o i relativi parametri non sono consentiti quando il gestore code non si trova in un gruppo di condivisione code. Il parametro in questione potrebbe essere restituito nel messaggio (con identificativo parametro MQIACF_PARAMETER_ID).

Risposta del programmatore

Immettere nuovamente il comando correttamente.

3213 (0C8D) (RC3213): MQRCCF_ATTR_VALUE_FIXED

Spiegazione

Il valore del parametro non può essere modificato.

Il valore di un parametro non può essere modificato. Il parametro in questione potrebbe essere restituito nel messaggio (con identificativo parametro MQIACF_PARAMETER_ID).

Risposta del programmatore

Per modificare il parametro, l'oggetto deve essere eliminato e quindi creato di nuovo con il nuovo valore.

3215 (0C8F) (RC3215): MQRCCF_NAMELIST_ERROR

Spiegazione

L'elenco nomi è vuoto o di tipo errato.

Un elenco nomi utilizzato per specificare un elenco di cluster non contiene alcun nome o non ha il tipo MQNT_CLUSTER o MQNT_NONE.

Risposta del programmatore

Immettere nuovamente il comando specificando un elenco nomi che non sia vuoto e che abbia un tipo adatto.

3217 (0C91) (RC3217): MQRCCF_NO_CHANNEL_INITIATOR

Spiegazione

Iniziatore canale non attivo.

Il comando richiede l'avvio dell'iniziatore di canali.

3218 (0C93) (RC3218): MQRCCF_CHANNEL_INITIATOR_ERROR

Spiegazione

L'iniziatore di canali non può essere avviato oppure non è disponibile alcun iniziatore di canali adatto.

Ciò potrebbe verificarsi per i motivi riportati di seguito:

- L'iniziatore di canali non può essere avviato perché:
 - È già attivo.
 - Risorse di sistema insufficienti.
 - Il gestore code è stato chiuso.
- Il canale condiviso non può essere avviato perché non era disponibile alcun iniziatore di canali adatto per qualsiasi gestore code attivo nel gruppo di condivisione code. Ciò potrebbe essere dovuto a:
 - Nessun iniziatore di canali in esecuzione.
 - Gli iniziatori di canali in esecuzione sono troppo occupati per consentire l'avvio di un canale o di un canale del tipo specifico.

3222 (0C96) (RC3222): MQRCCF_COMMAND_LEVEL_CONFLICT

Spiegazione

Livelli di comando del gestore code incompatibili.

La modifica del parametro *CFLevel* di una struttura CF o l'eliminazione di una struttura CF richiede che tutti i gestori code nel gruppo di condivisione code abbiano un livello di comando di almeno 530. Alcuni gestori code hanno un livello inferiore a 530.

3223 (0C97) (RC3223): MQRCCF_Q_ATTR_CONFLICT

Spiegazione

Gli attributi della coda non sono compatibili.

Le code coinvolte in un comando Sposta coda hanno valori differenti per uno o più di questi attributi: *DefinitionType*, *HardenGetBackout*, *Usage*. I messaggi non possono essere spostati in modo sicuro se questi attributi differiscono.

3224 (0C98) (RC3224): MQRCCF_EVENTS_DISABLED

Spiegazione

Eventi non abilitati.

Il comando ha richiesto l'abilitazione degli eventi di prestazioni o di configurazione.

Risposta del programmatore

Utilizzare il comando Modifica gestore code per abilitare gli eventi, se necessario.

3225 (0C99) (RC3225): MQRCCF_COMMAND_SCOPE_ERROR

Spiegazione

Errore del gruppo di condivisione code.

Durante l'elaborazione di un comando che utilizza il parametro *CommandScope* , si è verificato un errore durante il tentativo di inviare i dati alla CF (coupling facility).

Risposta del programmatore

Informare il programmatore di sistema.

3226 (0C9A) (RC3226): MQRCCF_COMMAND_REPLY_ERROR

Spiegazione

Errore durante il salvataggio delle informazioni di risposta del comando.

Durante l'elaborazione di un comando che utilizzava il parametro *CommandScope* o un comando per l'iniziatore del canale, si è verificato un errore durante il salvataggio delle informazioni sul comando.

Risposta del programmatore

La causa più probabile è memoria insufficiente. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riavviare il gestore code dopo aver reso disponibile più memoria.

3227 (0C9B) (RC3227): MQRCCF_FUNCTION_RESTRICTED

Spiegazione

È stato utilizzato un comando limitato o un valore di parametro.

Il comando o il valore specificato per uno dei suoi parametri non è consentito perché le opzioni di installazione e personalizzazione scelte non consentono l'utilizzo di tutte le funzioni. Il parametro in questione potrebbe essere restituito nel messaggio (con identificativo parametro MQIACF_PARAMETER_ID).

3228 (0C9C) (RC3228): MQRCCF_PARM_MISSING

Spiegazione

Parametro richiesto non specificato.

Il comando non ha specificato un parametro o un valore di parametro richiesto. Potrebbe essere per uno dei seguenti motivi:

- Un parametro che è sempre obbligatorio.
- Un parametro che fa parte di una serie di due o più parametri richiesti alternativi.
- È richiesto un parametro perché è stato specificato un altro parametro.
- Un parametro che è un elenco di valori che ha valori troppo pochi.

Il parametro in questione potrebbe essere restituito nel messaggio (con identificativo parametro MQIACF_PARAMETER_ID).

Risposta del programmatore

Immettere nuovamente il comando con parametri e valori corretti.

3229 (0C9D) (RC3229): MQRCCF_PARM_VALUE_ERROR

Spiegazione

Valore parametro non valido.

Il valore specificato per un parametro non è accettabile. Potrebbe essere per uno dei seguenti motivi:

- Al di fuori dell'intervallo numerico accettabile per il parametro.
- Non uno di un elenco di valori accettabili per il parametro.
- Utilizzo di caratteri non validi per il parametro.
- Completamente vuoto, quando ciò non è consentito per il parametro.
- Un valore di filtro non valido per il parametro filtrato.

Il parametro in questione potrebbe essere restituito nel messaggio (con identificativo parametro MQIACF_PARAMETER_ID).

Risposta del programmatore

Immettere nuovamente il comando con parametri e valori corretti.

3230 (0C9E) (RC3230): MQRCCF_COMMAND_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Il comando supera la lunghezza consentita.

Il comando è così grande che il formato interno ha superato la lunghezza massima consentita. La dimensione della forma interna del comando è influenzata sia dalla lunghezza che dalla complessità del comando.

3231 (0C9F) (RC3231): MQRCCF_COMMAND_ORIGIN_ERROR

Spiegazione

Comando immesso in maniera non corretta.

Impossibile immettere il comando utilizzando il server dei comandi. Questo è un errore interno.

Risposta del programmatore

Informare il programmatore di sistema.

3232 (OCA0) (RC3232): MQRCCF_LISTENER_CONFLICT

Spiegazione

Conflitto di indirizzi per il listener.

Un listener era già attivo per una combinazione di porta e indirizzo IP in conflitto con i valori *Port* e *IPAddress* specificati da un comando di avvio del listener del canale o di arresto del listener del canale. La combinazione di valori *Port* e *IPAddress* specificata deve corrispondere a una combinazione per cui il listener è attivo. Non può essere un superset o un sottoinsieme di tale combinazione.

Risposta del programmatore

Immettere nuovamente il comando con i valori corretti, se necessario.

3233 (OCA1) (RC3233): MQRCCF_LISTENER_STARTED

Spiegazione

Listener avviato.

È stato effettuato un tentativo di avviare un listener, ma è già attivo per i valori *TransportType*, *InboundDisposition*, *Porte* *IPAddress* richiesti. I valori di parametro richiesti potrebbero essere restituiti nel messaggio, se applicabile (con identificatori di parametro MQIACH_XMIT_PROTOCOL_TYPE, MQIACH_INBOUND_DISP, MQIACH_PORT_NUMBER, MQCACH_IP_ADDRESS).

3234 (OCA2) (RC3234): MQRCCF_LISTENER_STOPPED

Spiegazione

Il listener è arrestato.

È stato effettuato un tentativo di arresto di un listener, ma non è attivo o è già in fase di arresto per i valori *TransportType*, *InboundDisposition*, *Porte* *IPAddress* richiesti. I valori di parametro richiesti potrebbero essere restituiti nel messaggio, se applicabile (con identificatori di parametro MQIACH_XMIT_PROTOCOL_TYPE, MQIACH_INBOUND_DISP, MQIACH_PORT_NUMBER, MQCACH_IP_ADDRESS).

3235 (OCA3) (RC3235): MQRCCF_CHANNEL_ERROR

Spiegazione

Comando del canale non riuscito.

Un comando del canale non è stato eseguito a causa di un errore nella definizione del canale, nell'estremità remota del canale o nel sistema di comunicazioni. Un valore dell'identificativo di errore *nnn* può essere restituito nel messaggio (con l'identificativo del parametro MQIACF_ERROR_ID).

Risposta del programmatore

Per informazioni sull'errore, consultare la spiegazione del messaggio di errore corrispondente. L'errore *nnn* generalmente corrisponde al messaggio CSQX *nnn*, sebbene vi siano alcune eccezioni.  Per ulteriori informazioni, vedere [“Codici di messaggi di accodamento distribuiti”](#) a pagina 1176.

3236 (OCA4) (RC3236): MQRCCF_CF_STRUC_ERROR

Spiegazione

Errore di struttura CF.

Non è stato possibile elaborare un comando a causa di un errore della CF o della CF. Potrebbe essere:

- Un comando Backup CF Structure o Recover CF Structure quando lo stato della struttura CF non è adatto. In questo caso, lo stato della struttura CF potrebbe essere restituito nel messaggio insieme al nome della struttura CF (con identificativi di parametro MQIACF_CF_STRUC_STATUS e MQCA_CF_STRUC_NAME).
- Un comando non è stato in grado di accedere a un oggetto a causa di un errore nelle informazioni sulla CF (Coupling Facility) o perché una struttura CF non è riuscita. In questo caso, il nome dell'oggetto interessato potrebbe essere restituito nel messaggio (con l'identificativo del parametro MQCA_Q_NAME, ad esempio).
- Un comando che coinvolge un canale condiviso non può accedere allo stato del canale o alle informazioni sulla chiave di sincronizzazione.

Risposta del programmatore

Nel caso di un comando Backup CF Structure o Recover CF Structure, eseguire le azioni appropriate allo stato della struttura CF riportato.

In altri casi, controllare i messaggi di errore nel log della console che potrebbero essere correlati al problema. Verificare se la struttura CFS (coupling facility structure) ha avuto esito negativo e verificare che Db2 sia disponibile.

3237 (OCA5) (RC3237): MQRCCF_UNKNOWN_USER_ID

Spiegazione

Identificativo utente non trovato.

Un identificativo utente specificato in un comando di nuova verifica della sicurezza non è valido perché non è stata trovata alcuna voce per esso nella tabella di controllo interna. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'identificativo è stato immesso in modo non corretto nel comando o perché non era presente nella tabella (ad esempio, perché era scaduto). L'identificativo utente in questione potrebbe essere restituito nel messaggio (con identificativo parametro MQCACF_USER_IDENTIFIER).

3238 (OCA6) (RC3238): MQRCCF_UNEXPECTED_ERROR

Spiegazione

Errore grave o non previsto.

Si è verificato un errore grave o imprevisto o un altro errore. Un codice associato all'errore potrebbe essere restituito nel messaggio (con identificativo del parametro MQIACF_ERROR_ID).

Risposta del programmatore

Informare il programmatore di sistema.

3239 (OCA7) (RC3239): MQRCCF_NO_XCF_PARTNER

Spiegazione

MQ non è connesso al partner XCF.

Il comando relativo al bridge IMS non può essere elaborato perché MQ non è connesso al partner XCF. I nomi del gruppo e del membro del partner XCF in questione potrebbero essere restituiti nel messaggio (con identificativi di parametro MQCA_XCF_GROUP_NAME e MQCA_XCF_MEMBER_NAME).

3240 (OCA8) (RC3240): MQRCCF_CFGR_PARM_ID_ERROR

Spiegazione

L'identificativo del parametro non è valido.

Il valore del campo MQCFGR *Parameter* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un identificativo parametro valido.

3241 (OCA9) (RC3241): MQRCCF_CFIF_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza struttura non valida.

Il valore del campo MQCFIF *StrucLength* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di struttura valida.

3242 (OCAA) (RC3242): MQRCCF_CFIF_OPERATOR_ERROR

Spiegazione

Conteggio parametri non valido.

Il valore del campo MQCFIF *Operator* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore operatore valido.

3243 (OCAB) (RC3243): MQRCCF_CFIF_PARM_ID_ERROR

Spiegazione

L'identificativo del parametro non è valido.

Il valore del campo MQCFIF *Parameter* non è valido oppure specifica un parametro che non può essere filtrato o che viene specificato anche come parametro per selezionare un sottoinsieme di oggetti.

Risposta del programmatore

Specificare un identificativo parametro valido.

3244 (OCAC) (RC3244): MQRCCF_CFSF_FILTER_VAL_LEN_ERR

Spiegazione

Lunghezza valore filtro non valida.

Il valore del campo MQCFSF *FilterValueLength* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza valida.

3245 (OCAD) (RC3245): MQRCCF_CFSF_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza struttura non valida.

Il valore del campo MQCFSF *StrucLength* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di struttura valida.

3246 (OCAE) (RC3246): MQRCCF_CFSF_OPERATOR_ERROR

Spiegazione

Conteggio parametri non valido.

Il valore del campo MQCFSF *Operator* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore operatore valido.

3247 (OCAF) (RC3247): MQRCCF_CFSF_PARM_ID_ERROR

Spiegazione

L'identificativo del parametro non è valido.

Il valore del campo MQCFSF *Parameter* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un identificativo parametro valido.

3248 (OCB0) (RC3248): MQRCCF_TOO_MANY_FILTERS

Spiegazione

Troppi filtri.

Il comando conteneva più del numero massimo consentito di strutture di filtro.

Risposta del programmatore

Specificare correttamente il comando.

3249 (OCB1) (RC3249): MQRCCF_LISTENER_RUNNING

Spiegazione

Listener in esecuzione.

È stato effettuato un tentativo di eseguire un'operazione su un listener, ma è attualmente attivo.

Risposta del programmatore

Se necessario, arrestare il listener.

3250 (OCB2) (RC3250): MQRCCF_LSTR_STATUS_NOT_FOUND

Spiegazione

Stato del listener non trovato.

Per Inquire Listener Status, non è disponibile alcuno stato listener per il listener specificato. Ciò potrebbe indicare che il listener non è stato utilizzato.

Risposta del programmatore

Nessuno, a meno che non sia imprevisto, nel qual caso consultare l'amministratore di sistema.

3251 (OCB3) (RC3251): MQRCCF_SERVICE_RUNNING

Spiegazione

Il servizio è in esecuzione.

È stato effettuato un tentativo di eseguire un'operazione su un servizio, ma è attualmente attivo.

Risposta del programmatore

Se necessario, arrestare il servizio.

3252 (OCB4) (RC3252): MQRCCF_SERV_STATUS_NOT_FOUND

Spiegazione

Stato servizio non trovato.

Per lo stato del servizio di interrogazione, non è disponibile alcuno stato del servizio per il servizio specificato. Ciò potrebbe indicare che il servizio non è stato utilizzato.

Risposta del programmatore

Nessuno, a meno che non sia imprevisto, nel qual caso consultare l'amministratore di sistema.

3253 (OCB5) (RC3253): MQRCCF_SERVICE_STOPPED

Spiegazione

Il servizio è arrestato.

Si è tentato di arrestare un servizio, ma non è attivo o è già in fase di arresto.

3254 (OCB6) (RC3254): MQRCCF_CFBS_DUPLICATE_PARM

Spiegazione

Parametro duplicato.

Erano presenti due strutture MQCFBS con lo stesso identificativo parametro.

Risposta del programmatore

Verificare e rimuovere i parametri duplicati.

3255 (OCB7) (RC3255): MQRCCF_CFBS_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza struttura non valida.

Il valore del campo MQCFBS *StrucLength* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di struttura valida.

3256 (OCB8) (RC3256): MQRCCF_CFBS_PARM_ID_ERROR

Spiegazione

L'identificativo del parametro non è valido.

Il valore del campo MQCFBS *Parameter* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un identificativo parametro valido.

3257 (OCB9) (RC3257): MQRCCF_CFBS_STRING_LENGTH_ERR

Spiegazione

Lunghezza stringa non valida.

Il valore del campo MQCFBS *StringLength* non era valido. Il valore era negativo o superiore alla lunghezza massima consentita del parametro specificato nel campo *Parameter*.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza stringa valida per il parametro.

3258 (OCBA) (RC3258): MQRCCF_CFGR_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza struttura non valida.

Il valore del campo MQCFGR *StrucLength* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di struttura valida.

3259 (OCBB) (RC3259): MQRCCF_CFGR_PARM_COUNT_ERROR

Spiegazione

Conteggio parametri non valido.

Il valore del campo MQRCCFGR *ParameterCount* non era valido. Il valore era negativo o maggiore del massimo consentito per l'identificativo del parametro specificato nel campo *Parameter*.

Risposta del programmatore

Specificare un conteggio valido per il parametro.

3260 (OCBC) (RC3260): MQRCCF_CONN_NOT_STOPPED

Spiegazione

Connessione non arrestata.

Non è stato possibile eseguire il comando Arresta connessione, quindi la connessione non è stata arrestata.

3261 (OCBD) (RC3261): MQRCCF_SERVICE_REQUEST_PENDING

Spiegazione

È stato immesso un comando Sospendi o Riprendi gestore code oppure un comando Aggiorna sicurezza, ma tale comando è attualmente in corso.

Risposta del programmatore

Attendere il completamento della richiesta corrente, quindi immettere nuovamente il comando, se necessario.

3262 (OCBE) (RC3262): MQRCCF_NO_START_CMD

Spiegazione

Nessun comando di avvio.

Non è possibile avviare il servizio perché non è specificato alcun comando di avvio nella definizione del servizio.

Risposta del programmatore

Correggere la definizione del servizio.

3263 (OCBF) (RC3263): MQRCCF_NO_STOP_CMD

Spiegazione

Nessun comando di arresto.

Il servizio non può essere arrestato perché non è stato specificato alcun comando di arresto nella definizione servizio.

Risposta del programmatore

Correggere la definizione del servizio.

3264 (OCC0) (RC3264): MQRCCF_CFBF_LENGTH_ERROR

Spiegazione

Lunghezza struttura non valida.

Il valore del campo MQCFBF *StrucLength* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza di struttura valida.

3265 (OCC1) (RC3265): MQRCCF_CFBF_PARM_ID_ERROR

Spiegazione

L'identificativo del parametro non è valido.

Il valore del campo MQCFBF *Parameter* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un identificativo parametro valido.

3266 (OCC2) (RC3266): MQRCCF_CFBF_FILTER_VAL_LEN_ERR

Spiegazione

Lunghezza valore filtro non valida.

Il valore del campo MQCFBF *FilterValueLength* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare una lunghezza valida.

3267 (OCC3) (RC3267): MQRCCF_CFBF_OPERATOR_ERROR

Spiegazione

Conteggio parametri non valido.

Il valore del campo MQCFBF *Operator* non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore operatore valido.

3268 (OCC4) (RC3268): MQRCCF_LISTENER_STILL_ACTIVE

Spiegazione

Listener ancora attivo.

È stato effettuato un tentativo di arresto di un listener, ma non è riuscito e il listener è ancora attivo. Ad esempio, il listener potrebbe ancora avere canali attivi.

Risposta del programmatore

Attendere il completamento delle connessioni attive al listener prima di tentare nuovamente la richiesta.

3269 (OCC5) (RC3269): MQRCCF_DEF_XMIT_Q_CLUS_ERROR

Spiegazione

La coda specificata non è consentita per l'utilizzo come coda di trasmissione predefinita in quanto è riservata all'uso esclusivamente da parte del clustering.

Risposta del programmatore

Modificare il valore della coda di trasmissione predefinita e ripetere il comando.

3300 (OCE4) (RC3300): MQRCCF_TOPICSTR_ALREADY_EXISTS

Spiegazione

La stringa argomento specificata esiste già in un altro oggetto argomento.

Risposta del programmatore

Verificare che la stringa di argomenti utilizzata sia corretta.

3301 (OCE5) (RC3301): MQRCCF_SHARING_CONVS_ERROR

Spiegazione

È stato fornito un valore non valido per il parametro SharingConversations nella definizione del canale

Risposta del programmatore

Correggere il valore utilizzato nel parametro PCF SharingConversations (MQCFIN); per ulteriori informazioni, consultare [Modifica, copia e crea canale](#).

3302 (OCE6) (RC3302): MQRCCF_SHARING_CONVS_TYPE

Spiegazione

il parametro SharingConversations non è consentito per questo tipo di canale.

Risposta del programmatore

Consultare [Modifica, copia e crea canale](#) per verificare che il tipo di canale sia compatibile con il parametro SharingConversations.

3303 (OCE7) (RC3303): MQRCCF_SECURITY_CASE_CONFLICT

Spiegazione

È stato immesso un comando PCF Aggiorna sicurezza, ma il caso attualmente in uso è diverso dall'impostazione di sistema e, in caso di aggiornamento, determinerebbe l'utilizzo di impostazioni del caso differenti per la serie di classi.

Risposta del programmatore

Controllare che la classe sia impostata correttamente e che l'impostazione di sistema sia corretta. Se è richiesta una modifica nell'impostazione del caso, immettere il comando REFRESH SECURITY(*) per modificare tutte le classi.

3305 (OCE9) (RC3305): MQRCCF_TOPIC_TYPE_ERROR

Spiegazione

È stato immesso un comando PCF di interrogazione o di eliminazione argomento con un parametro TopicType non valido.

Risposta del programmatore

Correggere il parametro TopicType e immettere nuovamente il comando. Per ulteriori dettagli su TopicType, consultare [Change, Copy e Create Topic](#).

3306 (OCEA) (RC3306): MQRCCF_MAX_INSTANCES_ERROR

Spiegazione

È stato fornito un valore non valido per il numero massimo di istanze simultanee di un canale di collegamento server (MaxInstances) per la definizione di canale.

Risposta del programmatore

Consultare [Modifica, copia e crea canale](#) per ulteriori informazioni e correggere l'applicazione PCF.

3307 (OCEB) (RC3307): MQRCCF_MAX_INSTS_PER_CLNT_ERR

Spiegazione

È stato fornito un valore non valido per la proprietà MaxInstancesPerClient .

Risposta del programmatore

Consultare [Modifica, copia e crea canale](#) per l'intervallo di valori e correggere l'applicazione.

3308 (OCEC) (RC3308): MQRCCF_TOPIC_STRING_NOT_FOUND

Spiegazione

Durante l'elaborazione di un comando Inquire Topic Status, la stringa di argomenti specificata non corrispondeva ad alcun nodo di argomenti nella struttura di argomenti.

Risposta del programmatore

Verificare che la stringa dell'argomento sia corretta.

3309 (OCED) (RC3309): MQRCCF_SUBSCRIPTION_POINT_ERR

Spiegazione

Il punto di sottoscrizione non era valido. I punti di sottoscrizione validi sono le stringhe argomento degli oggetti argomento elencati in SYSTEM.QPUBSUB.SUBPOINT.NAMELIST.

Risposta del programmatore

Utilizzare un punto di sottoscrizione che corrisponda alla stringa di argomenti di un oggetto argomento elencato in SYSTEM.QPUBSUB.SUBPOINT.NAMELIST (o rimuovere il parametro del punto di sottoscrizione e questo utilizza il punto di sottoscrizione predefinito)

3311 (OCEF) (RC2432): MQRCCF_SUB_ALREADY_EXISTS

Spiegazione

Quando si elabora un comando Copia o Crea sottoscrizione, l'identificativo *Sottoscrizione* di destinazione esiste.

Risposta del programmatore

Se si sta tentando di copiare una sottoscrizione esistente, assicurarsi che il parametro *ToSubscriptionName* contenga un valore univoco. Se si sta tentando di creare una sottoscrizione, verificare che la combinazione dei parametri *SubName* e *TopicObject* o *TopicString* siano univoci.

3314 (OCF2) (RC3314): MQRCCF_DURABILITY_NOT_ALLOWED

Spiegazione

Una chiamata MQSUB che utilizza l'opzione MQSO_DURABLE non è riuscita. Questo può essere per uno dei motivi seguenti:

- L'argomento sottoscritto è definito come DURSUB (NO).
- La coda denominata SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE non è disponibile.
- L'argomento sottoscritto è definito sia come MCAST(ONLY) che come DURSUB(YES) (o DURSUB(ASPARENT) e il parent è DURSUB(YES)).

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Le sottoscrizioni durevoli vengono memorizzate sul SISTEMA SYSTEM.DURABLE.SUBSCRIBER.QUEUE. Verificare che questa coda sia disponibile per l'uso. Le cause possibili dell'errore includono la coda piena, la coda di inserimento inibita, la coda non esistente o (su z/OS) il pageset che la coda deve utilizzare non esiste.

Se l'argomento sottoscritto è definito come DURSUB (NO), modificare il nodo dell'argomento di gestione in modo da utilizzare DURSUB (YES) oppure utilizzare invece l'opzione MQSO_NON_DURABLE.

Se l'argomento sottoscritto è definito come MCAST (ONLY) quando si utilizza la messaggistica IBM MQ Multicast, modificare l'argomento per utilizzare DURSUB (NO).

3317 (OCF5) (RC3317): MQRCCF_INVALID_DESTINATION

Spiegazione

L'oggetto Sottoscrizione o Argomento utilizzato in un comando PCF di modifica, copia, creazione o eliminazione non è valido.

Risposta del programmatore

Esaminare e correggere i parametri richiesti per il comando specifico che si sta utilizzando. Per ulteriori dettagli, consultare [Modifica, copia e crea sottoscrizione](#).

3318 (OCF6) (RC3318): MQRCCF_PUBSUB_INIBITO

Spiegazione

Le chiamate MQSUB, MQOPEN, MQPUT e MQPUT1 sono attualmente inibite per tutti gli argomenti di pubblicazione / sottoscrizione, per mezzo dell'attributo del gestore code PSMODE o perché l'elaborazione dello stato di pubblicazione / sottoscrizione all'avvio del gestore code non è riuscita o non è stata ancora completata.

Codice di completamento

MQCC_NON RIUSCITO

Risposta del programmatore

Se questo gestore code non impedisce intenzionalmente la pubblicazione / sottoscrizione, esaminare eventuali messaggi di errore che descrivono l'errore all'avvio del gestore code o attendere il completamento dell'elaborazione di avvio. È possibile utilizzare il comando DISPLAY PUBSUB per verificare lo stato del motore di pubblicazione / sottoscrizione per assicurarsi che sia pronto per l'uso e inoltre su z/OS si riceverà un messaggio informativo CSQM076I.

3326 (OCFE) (RC3326): MQRCCF_CHLAUTH_TYPE_ERROR

Spiegazione

Tipo di record di autenticazione di canale non valido.

Il parametro **type** specificato nel comando **set** non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un tipo valido.

3327 (OCFF) (RC3327): MQRCCF_CHLAUTH_ACTION_ERROR

Spiegazione

Azione record di autenticazione di canale non valida.

Il parametro **action** specificato nel comando **set** non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un'azione valida.

3335 (OD07) (RC3335): MQRCCF_CHLAUTH_USRSRC_ERROR

Spiegazione

Origine dell'utente del record di autenticazione di canale non valida.

Il parametro **user source** specificato nel comando **set** non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un'origine utente valida.

3336 (0D08) (RC3336): MQRCCF_WRONG_CHLAUTH_TYPE

Spiegazione

Parametro non consentito per questo tipo di record di autenticazione di canale.

Il parametro non è consentito per il tipo di record di autenticazione di canale impostato. Consultare la descrizione del parametro errato, al fine di determinare i tipi di record per cui il parametro non è valido.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

3337 (0D09) (RC3337): MQRCCF_CHLAUTH_ALREADY_EXISTS

Spiegazione

Il record di autenticazione di canale esiste già

Si è tentato di aggiungere un record di autenticazione di canale, ma quest'ultimo è già esistente.

Risposta del programmatore

Specificare l'azione come MQACT_REPLACE.

3338 (0D0A) (RC3338): MQRCCF_CHLAUTH_NOT_FOUND

Spiegazione

Record di autenticazione di canale non trovato.

Il record di autenticazione di canale specificato non esiste.

Risposta del programmatore

Specificare un record di autenticazione di canale esistente.

3339 (0D0B) (RC3339): MQRCCF_WRONG_CHLAUTH_ACTION

Spiegazione

Parametro non consentito per questa azione su un record di autenticazione di canale.

Il parametro non è consentito per l'azione applicata a un record di autenticazione di canale. Consultare la descrizione del parametro errato, al fine di determinare le azioni per cui è valido il parametro.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

3340 (0D0C) (RC3340): MQRCCF_WRONG_CHLAUTH_USERSRC

Spiegazione

Parametro non consentito per questo valore di origine utente del record di autenticazione di canale.

Il parametro non è consentito per un record di autenticazione di canale con il valore contenuto nel campo **user source** . Fare riferimento alla descrizione del parametro in errore per determinare i valori dell'origine utente per cui questo parametro è valido.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

3341 (0D0D) (RC3341): MQRCCF_CHLAUTH_WARN_ERROR

Spiegazione

Valore **warn** del record di autenticazione di canale non valido.

Il parametro **warn** specificato nel comando **set** non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido per **warn**.

3342 (0D0E) (RC3342): MQRCCF_WRONG_CHLAUTH_MATCH

Spiegazione

Parametro non consentito per questo valore **match** del record di autenticazione di canale.

Il parametro non è consentito per un comando **inquire channel authentication record** con il valore contenuto nel campo **match** . Fare riferimento alla descrizione del parametro in errore per trovare i valori di **match** per cui questo parametro è valido.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

3343 (0D0F) (RC3343): MQRCCF_IPADDR_RANGE_CONFLICT

Spiegazione

Un record di autenticazione di canale conteneva un indirizzo IP con un intervallo che si sovrapponeva a quello esistente. Un intervallo deve essere un superset o un sottoinsieme di qualsiasi intervallo esistente per lo stesso nome di profilo del canale o completamente separato.

Risposta del programmatore

Specificare un intervallo che sia un superset o un sottoinsieme di un intervallo esistente o che sia completamente separato da tutti gli intervalli esistenti.

3344 (0D10) (RC3344): MQRCCF_CHLAUTH_MAX_EXCEEDED

Spiegazione

È stato impostato un record di autenticazione di canale che prende il numero totale di voci per quel tipo su un singolo profilo di canale oltre il numero massimo consentito.

Risposta del programmatore

Rimuovere alcuni record di autenticazione di canale per liberare spazio.

3345 (0D11) (RC3345): MQRCCF_IPADDR_ERROR

Spiegazione

Un record di autenticazione di canale conteneva un indirizzo IP non valido o un carattere jolly non valido per la corrispondenza con gli indirizzi IP.

Risposta del programmatore

Specificare un indirizzo IP o un modello valido.

Informazioni correlate

[Indirizzi IP generici](#)

3346 (0D12) (RC3346): MQRCCF_IPADDR_RANGE_ERROR

Spiegazione

Un record di autenticazione di canale conteneva un indirizzo IP con un intervallo non valido, ad esempio, il numero inferiore è superiore o uguale al numero superiore dell'intervallo.

Risposta del programmatore

Specificare un intervallo valido nell'indirizzo IP.

3347 (0D13) (RC3347): MQRCCF_PROFILE_NAME_MISSING

Spiegazione

Nome profilo mancante.

È stato richiesto un nome profilo per il comando, ma non è stato specificato alcun nome.

Risposta del programmatore

Specificare un nome profilo valido.

3348 (0D14) (RC3348): MQRCCF_CHLAUTH_CLNTUSER_ERROR

Spiegazione

Valore **client user** del record di autenticazione di canale non valido.

Il valore **client user** contiene un carattere jolly, non consentito.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido per il campo utente del client.

3349 (0D15) (RC3349): MQRCCF_CHLAUTH_NAME_ERROR

Spiegazione

Nome canale del record di autenticazione di canale non valido.

Quando un record di autenticazione di canale specifica un indirizzo IP da bloccare, il valore **channel name** deve essere un singolo asterisco (*).

Risposta del programmatore

Immettere un singolo asterisco nel nome del canale.

3350 (0D16) (RC3350): MQRCCF_CHLAUTH_RUNCHECK_ERROR

Il comando Runcheck sta utilizzando valori generici.

Spiegazione

È stato emesso un comando Inquire Channel Authentication Record utilizzando MQMATCH_RUNCHECK, ma uno o più campi di input sul comando sono stati forniti con valori generici, il che non è consentito.

Risposta del programmatore

Immettere valori non generici per il nome del canale, l'indirizzo, uno degli ID utente client o il gestore code remoto e il nome peer SSL, se utilizzato.

3353 (0D19) (RC3353): MQRCCF_SUITE_B_ERROR

Sono stati specificati valori non validi.

Spiegazione

È stata specificata una combinazione di valori non valida per il parametro **MQIA_SUITE_B_STRENGTH**.

Risposta del programmatore

Esaminare la combinazione immessa e riprovare con i valori appropriati.

3363 (0D23) (RC3363): MQRCCF_CLUS_XMIT_Q_USAGE_ERROR

Spiegazione

Se l'attributo della coda locale **CLCHNAME** è impostato, l'attributo **USAGE** deve essere impostato su XMITQ.

Su z/OS, se l'attributo della coda locale **CLCHNAME** è impostato, l'attributo **INDXTYPE** deve essere impostato su **CORRELID** e la coda di trasmissione non deve essere una coda condivisa.

L'attributo **CLCHNAME** è un nome canale mittente del cluster generico. Identifica il canale mittente del cluster che trasferisce i messaggi in una coda di trasmissione a un altro gestore code.

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione per impostare **CLCHNAME** su spazi vuoti o non impostare affatto l'attributo **CLCHNAME** sulle code diverse dalle code di trasmissione.

Su z/OS, assicurarsi che la coda di trasmissione sia indicizzata in base all'ID correlazione e che la coda non sia una coda condivisa.

3364 (0D24) (RC3364): MQRCCF_CERT_VAL_POLICY_ERROR

Spiegazione

È stato specificato un valore della politica di convalida del certificato non valido per l'attributo **MQIA_CERT_VAL_POLICY**. Il valore specificato è sconosciuto o non è supportato sulla piattaforma corrente.

Risposta del programmatore

Esaminare il valore specificato e riprovare con una politica di convalida del certificato appropriata.

3366 (0D26) (RC3366): MQRCCF_REVDNS_DISABLED

Spiegazione

Un comando runcheck è stato completato correttamente restituendo i record da utilizzare. Tuttavia, esistono alcuni record di autenticazione di canale che contengono nomi host e la ricerca inversa del nome host è attualmente disabilitata, quindi questi record non saranno confrontati. Questo codice motivo viene restituito come MQCC_WARNING.

Risposta del programmatore

Se la ricerca inversa è disabilitata correttamente, anche se esistono alcuni record di autenticazione di canale contenenti nomi host, questa avvertenza può essere ignorata.

Se i record di autenticazione di canale che contengono i nomi host devono essere confrontati e quindi la ricerca inversa del nome host non deve essere attualmente disabilitata, immettere un comando di modifica del gestore code per riabilitarlo.

Se la ricerca inversa per i nomi host è disabilitata correttamente e non deve essere presente alcun record di autenticazione di canale contenente i nomi host, immettere un record di impostazione autenticazione di canale per rimuoverli.

3370 (0D2A) (RC3370): MQRCCF_CHLAUTH_CHKCLI_ERROR

Spiegazione

Client di controllo record di autenticazione di canale non valido.

Il parametro del client di controllo specificato nel comando set non era valido.

Risposta del programmatore

Specificare un'origine utente valida.

3377 (0D31) (RC3377): MQRCCF_TOPIC_RESTRICTED

Spiegazione

Questo errore può verificarsi durante la creazione o la modifica di un oggetto argomento. Uno o più attributi dell'oggetto argomento non sono supportati su un argomento di gestione IBM MQ .

Risposta del programmatore

Modificare la configurazione per rispettare le limitazioni documentate.

4001 (0FA1) (RC4001): MQRCCF_OBJECT_ALREADY_EXISTS

Spiegazione

L'oggetto esiste già.

È stato effettuato un tentativo di creazione di un oggetto, ma l'oggetto già esisteva e il parametro *Replace* non è stato specificato come MQR_YES.

Risposta del programmatore

Specificare *Replace* come MQR_YES oppure utilizzare un nome diverso per l'oggetto da creare.

4002 (OFA2) (RC4002): MQRCCF_OBJECT_WRONG_TYPE

Spiegazione

L'oggetto ha un tipo o una disposizione non corretti.

Esiste già un oggetto con lo stesso nome ma con un sottotipo o una disposizione diversi da quelli specificati dal comando.

Risposta del programmatore

Assicurarsi che l'oggetto specificato sia dello stesso sottotipo e disposizione.

4003 (OFA3) (RC4003): MQRCCF_LIKE_OBJECT_WRONG_TYPE

Spiegazione

Gli oggetti nuovi ed esistenti hanno sottotipi differenti.

È stato effettuato un tentativo di creare un oggetto basato sulla definizione di un oggetto esistente, ma gli oggetti nuovi ed esistenti avevano sottotipi differenti.

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il nuovo oggetto abbia lo stesso sottotipo di quello su cui si basa.

4004 (OFA4) (RC4004): MQRCCF_OBJECT_OPEN

Spiegazione

L'oggetto è aperto.

Si è tentato di operare su un oggetto che era in uso.

Risposta del programmatore

Attendere che l'oggetto non sia più in uso, quindi ritentare l'operazione. In alternativa, specificare *Force* come MQFC_YES per un comando di modifica.

4005 (OFA5) (RC4005): MQRCCF_ATTR_VALUE_ERROR

Spiegazione

Valore attributo non valido o ripetuto.

Uno o più valori di attributo specificati non sono validi o sono ripetuti. Il messaggio di risposta di errore contiene i selettori di attributi non riusciti (con identificativo parametro MQIACF_PARAMETER_ID).

Risposta del programmatore

Specificare correttamente i valori degli attributi.

4006 (OFA6) (RC4006): MQRCCF_UNKNOWN_Q_MGR

Spiegazione

Gestore code sconosciuto.

Il gestore code specificato non è noto.

Risposta del programmatore

Specificare il nome del gestore code a cui viene inviato il comando o vuoto.

4007 (OFA7) (RC4007): MQRCCF_Q_WRONG_TYPE

Spiegazione

Azione non valida per la coda del tipo specificato.

È stato effettuato un tentativo di eseguire un'azione su una coda di tipo errato.

Risposta del programmatore

Specificare una coda del tipo corretto.

4008 (OFA8) (RC4008): MQRCCF_OBJECT_NAME_ERROR

Spiegazione

Il nome non è valido.

È stato specificato un nome oggetto o un altro nome utilizzando caratteri non validi.

Risposta del programmatore

Specificare solo caratteri validi per il nome.

4009 (OFA9) (RC4009): MQRCCF_ALLOCATE_FAILED

Spiegazione

Assegnazione non riuscita.

Un tentativo per assegnare una conversazione ad un sistema remoto non è riuscito. L'errore potrebbe essere dovuto ad una voce nella definizione di canale non valida oppure il programma in ascolto sul sistema remoto non è in esecuzione.

Risposta del programmatore

Assicurarsi che la definizione del canale sia corretta e avviare il programma di ascolto, se necessario. Se l'errore persiste, consultare l'amministratore di sistema.

4010 (OFAA) (RC4010): MQRCCF_HOST_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Sistema remoto non disponibile.

Un tentativo per assegnare una conversazione ad un sistema remoto non è riuscito. L'errore potrebbe essere transitorio e l'allocazione potrebbe avere esito positivo in un secondo momento. Questo motivo può verificarsi se il programma in ascolto sul sistema remoto non è in esecuzione.

Risposta del programmatore

Verificare che il programma in ascolto sia in esecuzione e ripetere l'operazione.

4011 (OFAB) (RC4011): MQRCCF_CONFIGURATION_ERROR

Spiegazione

Errore di configurazione.

Si è verificato un errore di configurazione nella definizione del canale o nel sottosistema di comunicazioni e l'allocazione di una conversazione non è stata possibile. Ciò potrebbe essere causato da uno dei seguenti motivi:

- Per LU 6.2, *ModeName* o *TpName* non è corretto. *ModeName* deve corrispondere a quello presente sul sistema remoto e deve essere specificato *TpName* . (Su IBM i, questi vengono congelati nell'oggetto laterale delle comunicazioni.)
- Per LU 6.2, è possibile che non sia stata stabilita una sessione.
- Per TCP, il *ConnectionName* nella definizione del canale non può essere risolto in un indirizzo di rete. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il nome non è stato specificato correttamente o al fatto che il server dei nomi non è disponibile.
- Il protocollo di comunicazione richiesto potrebbe non essere supportato sulla piattaforma.

Risposta del programmatore

Identificare l'errore ed eseguire l'azione appropriata.

4012 (OFAC) (RC4012): MQRCCF_CONNECTION_REFUSED

Spiegazione

Connessione rifiutata.

Il tentativo di stabilire una connessione ad un sistema remoto è stato respinto. Il sistema remoto potrebbe non essere configurato per consentire una connessione da questo sistema.

- Per LU 6.2 , l'ID utente o la parola d'ordine forniti al sistema remoto non sono corretti.
- Per TCP il sistema remoto potrebbe non riconoscere il sistema locale come valido oppure il programma listener TCP potrebbe non essere avviato.

Risposta del programmatore

Correggere l'errore o riavviare il programma listener.

4013 (OFAD) (RC4013): MQRCCF_ENTRY_ERROR

Spiegazione

Nome connessione non valido.

Il nome connessione nella definizione canale non può essere risolto in un indirizzo di rete. Il nome server non contiene l'immissione o il nome server non era disponibile.

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il nome connessione sia specificato correttamente e che il nome server sia disponibile.

4014 (0FAE) (RC4014): MQRCCF_SEND_FAILED

Spiegazione

Invio non riuscito.

Si è verificato un errore durante l'invio dei dati ad un sistema remoto. Ciò potrebbe essere causato da un errore di comunicazione.

Risposta del programmatore

Consultare l'amministratore di sistema.

4015 (0FAF) (RC4015): MQRCCF_RECEIVED_DATA_ERROR

Spiegazione

Errore di dati ricevuto.

Si è verificato un errore durante la ricezione dei dati da un sistema remoto. Ciò potrebbe essere causato da un errore di comunicazione.

Risposta del programmatore

Consultare l'amministratore di sistema.

4016 (0FB0) (RC4016): MQRCCF_RECEIVE_FAILED

Spiegazione

Ricezione non riuscita.

L'operazione di ricezione non è riuscita.

Risposta del programmatore

Correggere l'errore e ripetere l'operazione.

4017 (0FB1) (RC4017): MQRCCF_CONNECTION_CLOSED

Spiegazione

Connessione chiusa.

Si è verificato un errore durante la ricezione dei dati da un sistema remoto. La connessione al sistema remoto è stata terminata in modo imprevisto.

Risposta del programmatore

Contattare l'amministratore di sistema.

4018 (0FB2) (RC4018): MQRCCF_NO_STORAGE

Spiegazione

Memoria disponibile insufficiente.

La memoria disponibile è insufficiente.

Risposta del programmatore

Consultare l'amministratore di sistema.

4019 (OFB3) (RC4019): MQRCCF_NO_COMMS_MANAGER

Spiegazione

Gestore di comunicazioni non disponibile.

Il sottosistema di comunicazioni non è disponibile.

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il sottosistema di comunicazioni sia stato avviato.

4020 (OFB4) (RC4020): MQRCCF_LISTENER_NOT_STARTED

Spiegazione

Listener non avviato.

Non è stato possibile avviare il programma listener. Il sottosistema di comunicazioni non è stato avviato oppure il numero di canali correnti che utilizzano il sottosistema di comunicazioni è il massimo consentito oppure ci sono troppi lavori in attesa nella coda.

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il sistema secondario delle comunicazioni sia avviato o ritentare l'operazione in un secondo momento. Aumentare il numero di canali correnti consentiti, se appropriato.

4024 (OFB8) (RC4024): MQRCCF_BIND_FAILED

Spiegazione

Bind non riuscito.

Il bind ad un sistema remoto durante la negoziazione della sessione non è riuscito.

Risposta del programmatore

Consultare l'amministratore di sistema.

4025 (OFB9) (RC4025): MQRCCF_CHANNEL_INDOUBT

Spiegazione

Canale in dubbio.

L'operazione richiesta non può essere completata perché il canale è in dubbio.

Risposta del programmatore

Esaminare lo stato del canale e riavviare un canale per risolvere lo stato in dubbio oppure risolvere il canale.

4026 (0FBA) (RC4026): MQRCCF_MQCONN_FAILED

Spiegazione

Chiamata MQCONN non riuscita.

Risposta del programmatore

Controllare se il gestore code è attivo.

4027 (0FBB) (RC4027): MQRCCF_MQOPEN_FAILED

Spiegazione

Chiamata MQOPEN non riuscita.

Risposta del programmatore

Verificare che il gestore code sia attivo e che le code coinvolte siano configurate correttamente.

4028 (0FBC) (RC4028): MQRCCF_MQGET_FAILED

Spiegazione

Chiamata MQGET non riuscita.

Risposta del programmatore

Verificare se il gestore code è attivo e se le code interessate sono configurate correttamente e abilitate per MQGET.

4029 (0FBD) (RC4029): MQRCCF_MQPUT_FAILED

Spiegazione

Chiamata MQPUT non riuscita.

Risposta del programmatore

Verificare se il gestore code è attivo e se le code coinvolte sono correttamente impostate e non sono bloccate per le inserzioni.

4030 (0FBE) (RC4030): MQRCCF_PING_ERROR

Spiegazione

Errore di ping.

Un'operazione di ping può essere emessa solo per un canale mittente o server. Se il canale locale è un canale ricevente, è necessario emettere il ping da un gestore code remoto.

Risposta del programmatore

Immettere nuovamente la richiesta di ping per un canale differente del tipo corretto o per un canale ricevente da un gestore code differente.

4031 (0FBF) (RC4031): MQRCCF_CHANNELIN_USE

Spiegazione

Canale in uso.

Un tentativo è stato eseguito per effettuare un'operazione su un canale ed il canale è attualmente attivo.

Risposta del programmatore

Arrestare il canale o attenderne la chiusura.

4032 (0FC0) (RC4032): MQRCCF_CHANNELNOT_FOUND

Spiegazione

Canale non trovato.

Il canale specificato non esiste.

Risposta del programmatore

Specificare il nome di un canale esistente.

4033 (0FC1) (RC4033): MQRCCF_UNKNOWN_REMOTE_CHANNEL

Spiegazione

Canale remoto sconosciuto.

Non esiste alcuna definizione del canale di riferimento sul sistema remoto.

Risposta del programmatore

Assicurarsi che il canale locale sia definito correttamente. In caso affermativo, aggiungere una definizione di canale appropriata sul sistema remoto.

4034 (0FC2) (RC4034): MQRCCF_REMOTE_QM_UNAVAILABLE

Spiegazione

Gestore code remoto non disponibile.

Il canale non può essere avviato perché il gestore code remoto non è disponibile.

Risposta del programmatore

Avviare il gestore code remoto.

4035 (0FC3) (RC4035): MQRCCF_REMOTE_QM_TERMINATING

Spiegazione

Completamento del gestore code remoto.

Il canale è in fase di chiusura perché il gestore code remoto è in fase di chiusura.

Risposta del programmatore

Riavviare il gestore code remoto.

4036 (0FC4) (RC4036): MQRCCF_MQINQ_FAILED

Spiegazione

Chiamata MQINQ non riuscita.

Risposta del programmatore

Controllare se il gestore code è attivo.

4037 (0FC5) (RC4037): MQRCCF_NOT_XMIT_Q

Spiegazione

La coda non è una coda di trasmissione.

La coda specificata nella definizione del canale non è una coda di trasmissione o è in uso.

Risposta del programmatore

Verificare che la coda sia specificata correttamente nella definizione del canale e che sia definita correttamente nel gestore code.

4038 (0FC6) (RC4038): MQRCCF_CHANNELDISABLED

Spiegazione

Canale disabilitato.

È stato effettuato un tentativo di utilizzare un canale, ma il canale è stato disabilitato (ossia arrestato).

Risposta del programmatore

Avviare il canale.

4039 (0FC7) (RC4039): MQRCCF_USER_EXIT_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

Uscita utente non disponibile.

Il canale è stato terminato perché l'uscita utente specificata non esiste.

Risposta del programmatore

Assicurarsi che l'uscita utente sia specificata correttamente e che il programma sia disponibile.

4040 (0FC8) (RC4040): MQRCCF_COMMIT_FAILED

Spiegazione

Sincronizzazione non riuscita.

È stato ricevuto un errore quando si è tentato di eseguire il commit di un'unità di lavoro.

Risposta del programmatore

Consultare l'amministratore di sistema.

4041 (0FC9) (RC4041): MQRCCF_WRONG_CHANNEL_TYPE

Spiegazione

Parametro non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro non è consentito per il tipo di canale che si sta creando, copiando o modificando. Fare riferimento alla descrizione del parametro in errore per determinare i tipi di canale per cui il parametro è valido

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4042 (0FCA) (RC4042): MQRCCF_CHANNEL_ALREADY_EXISTS

Spiegazione

Il canale esiste già.

È stato effettuato un tentativo di creare un canale ma il canale già esiste e *Replace* non è stato specificato come MQRP_YES.

Risposta del programmatore

Specificare *Replace* come MQRP_YES oppure utilizzare un nome diverso per il canale da creare.

4043 (0FCB) (RC4043): MQRCCF_DATA_TOO_LARGE

Spiegazione

Dati troppo grandi.

I dati da inviare superano il massimo che può essere supportato per il comando.

Risposta del programmatore

Ridurre la dimensione dei dati.

4044 (0FCC) (RC4044): MQRCCF_CHANNEL_NAME_ERROR

Spiegazione

Errore nome canale.

Il parametro *ChannelName* conteneva caratteri non consentiti per i nomi canale.

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido.

4045 (0FCD) (RC4045): MQRCCF_XMIT_Q_NAME_ERROR

Spiegazione

Errore del nome della coda di trasmissione.

Il parametro *XmitQName* contiene caratteri non consentiti per i nomi coda. Questo codice di errore si verifica anche se il parametro non è presente quando viene creato un canale mittente o server e non è disponibile alcun valore predefinito.

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido o aggiungere il parametro.

4047 (0FCF) (RC4047): MQRCCF_MCA_NAME_ERROR

Spiegazione

Errore del nome dell'agente canale dei messaggi.

Il valore *MCAName* conteneva caratteri non consentiti per i nomi di programma sulla piattaforma in questione.

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido.

4048 (0FD0) (RC4048): MQRCCF_SEND_EXIT_NAME_ERROR

Spiegazione

Errore nome uscita di invio canale.

Il valore *SendExit* conteneva caratteri non consentiti per i nomi di programma sulla piattaforma in questione.

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido.

4049 (0FD1) (RC4049): MQRCCF_SEC_EXIT_NAME_ERROR

Spiegazione

Errore del nome dell'exit di sicurezza del canale.

Il valore *SecurityExit* conteneva caratteri non consentiti per i nomi di programma sulla piattaforma in questione.

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido.

4050 (0FD2) (RC4050): MQRCCF_MSG_EXIT_NAME_ERROR

Spiegazione

Errore nome uscita messaggio canale.

Il valore *MsgExit* conteneva caratteri non consentiti per i nomi di programma sulla piattaforma in questione.

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido.

4051 (0FD3) (RC4051): MQRCCF_RCV_EXIT_NAME_ERROR

Spiegazione

Errore nome uscita ricezione canale.

Il valore *ReceiveExit* conteneva caratteri non consentiti per i nomi di programma sulla piattaforma in questione.

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido.

4052 (0FD4) (RC4052): MQRCCF_XMIT_Q_NAME_WRONG_TYPE

Spiegazione

Nome coda di trasmissione non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *XmitQName* è consentito solo per i tipi di canale mittente o server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4053 (0FD5) (RC4053): MQRCCF_MCA_NAME_WRONG_TYPE

Spiegazione

Il nome dell'agente canale dei messaggi non è consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *MCAName* è consentito solo per i tipi di canale mittente, server o richiedente.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4054 (0FD6) (RC4054): MQRCCF_DISC_INT_WRONG_TYPE

Spiegazione

Intervallo di disconnessione non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *DiscInterval* è consentito solo per i tipi di canale mittente o server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4055 (0FD7) (RC4055): MQRCCF_SHORT_RETRY_WRONG_TYPE

Spiegazione

Parametro di riprova breve non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *ShortRetryCount* è consentito solo per i tipi di canale mittente o server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4056 (0FD8) (RC4056): MQRCCF_SHORT_TIMER_WRONG_TYPE

Spiegazione

Parametro temporizzatore breve non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *ShortRetryInterval* è consentito solo per i tipi di canale mittente o server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4057 (0FD9) (RC4057): MQRCCF_LONG_RETRY_WRONG_TYPE

Spiegazione

Il parametro relativo ai tentativi lunghi non è consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *LongRetryCount* è consentito solo per i tipi di canale mittente o server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4058 (0FDA) (RC4058): MQRCCF_LONG_TIMER_WRONG_TYPE

Spiegazione

Parametro temporizzatore lungo non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *LongRetryInterval* è consentito solo per i tipi di canale mittente o server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4059 (0FDB) (RC4059): MQRCCF_PUT_AUTH_WRONG_TYPE

Spiegazione

Parametro di immissione autorizzazione non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *PutAuthority* è consentito solo per i tipi di canale ricevente o richiedente.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4061 (0FDD) (RC4061): MQRCCF_MISSING_CONN_NAME

Spiegazione

Parametro nome connessione richiesto ma mancante.

Il parametro *ConnectionName* è richiesto per i tipi di canale mittente o richiedente, ma non è presente.

Risposta del programmatore

Aggiungere il parametro.

4062 (0FDE) (RC4062): MQRCCF_CONN_NAME_ERROR

Spiegazione

Errore nel parametro del nome connessione.

Il parametro *ConnectionName* contiene uno o più spazi vuoti all'inizio del nome.

Risposta del programmatore

Specificare un nome connessione valido.

4063 (0FDF) (RC4063): MQRCCF_MQSET_FAILED

Spiegazione

Chiamata MQSET non riuscita.

Risposta del programmatore

Controllare se il gestore code è attivo.

4064 (0FE0) (RC4064): MQRCCF_CHANNEL_NOT_ACTIVE

Spiegazione

Canale non attivo.

È stato effettuato un tentativo di arrestare un canale, ma il canale era già stato arrestato.

Risposta del programmatore

Non è richiesta alcuna azione.

4065 (0FE1) (RC4065): MQRCCF_TERMINATED_BY_SEC_EXIT

Spiegazione

Canale terminato dall'uscita di sicurezza.

Un'uscita di sicurezza del canale ha terminato il canale.

Risposta del programmatore

Verificare che il canale stia tentando di connettersi al gestore code corretto e, in tal modo, che l'uscita di sicurezza sia specificata correttamente e che funzioni correttamente, ad entrambe le estremità.

4067 (0FE3) (RC4067): MQRCCF_DYNAMIC_Q_SCOPE_ERROR

Spiegazione

Errore ambito coda dinamica.

L'attributo *Scope* della coda deve essere MQSCO_CELL, ma non è consentito per una coda dinamica.

Risposta del programmatore

Predefinire la coda se deve avere l'ambito della cella.

4068 (0FE4) (RC4068): MQRCCF_CELL_DIR_NOT_AVAILABLE

Spiegazione

La directory della cella non è disponibile.

L'attributo *Scope* della coda deve essere MQSCO_CELL, ma non è stato configurato alcun servizio nomi che supporta una directory della cella.

Risposta del programmatore

Configurare il gestore code con un servizio nomi adatto.

4069 (0FE5) (RC4069): MQRCCF_MR_COUNT_ERROR

Spiegazione

Conteggio tentativi messaggio non valido.

Il valore *MsgRetryCount* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore compreso tra 0 e 999 999 999.

4070 (0FE6) (RC4070): MQRCCF_MR_COUNT_WRONG_TYPE

Spiegazione

Il parametro conteggio tentativi messaggi non è consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *MsgRetryCount* è consentito solo per i canali ricevente e richiedente.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4071 (0FE7) (RC4071): MQRCCF_MR_EXIT_NAME_ERROR

Spiegazione

Errore nome uscita nuovo tentativo messaggio canale.

Il valore *MsgRetryExit* conteneva caratteri non consentiti per i nomi di programma sulla piattaforma in questione.

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido.

4072 (0FE8) (RC4072): MQRCCF_MR_EXIT_NAME_WRONG_TYPE

Spiegazione

Il parametro di uscita nuovo tentativo messaggio non è consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *MsgRetryExit* è consentito solo per i canali ricevente e richiedente.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4073 (0FE9) (RC4073): MQRCCF_MR_INTERVAL_ERROR

Spiegazione

Intervallo tentativi messaggi non valido.

Il valore *MsgRetryInterval* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore compreso tra 0 e 999 999 999.

4074 (0FEA) (RC4074): MQRCCF_MR_INTERVAL_WRONG_TYPE

Spiegazione

Il parametro dell'intervallo di tentativi del messaggio non è consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *MsgRetryInterval* è consentito solo per i canali ricevente e richiedente.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4075 (0FEB) (RC4075): MQRCCF_NPM_SPEED_ERROR

Spiegazione

Velocità messaggio non persistente non valida.

Il valore *NonPersistentMsgSpeed* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare MQNPMS_NORMAL o MQNPMS_FAST.

4076 (OFEC) (RC4076): MQRCCF_NPM_SPEED_WRONG_TYPE

Spiegazione

Parametro di velocità dei messaggi non persistenti non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *NonPersistentMsgSpeed* è consentito solo per i canali mittente, destinatario, server, richiedente, mittente cluster e destinatario cluster.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4077 (OFED) (RC4077): MQRCCF_HB_INTERVAL_ERROR

Spiegazione

Intervallo heartbeat non valido.

Il valore *HeartbeatInterval* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore compreso tra 0 e 999 999.

4078 (OFEE) (RC4078): MQRCCF_HB_INTERVAL_WRONG_TYPE

Spiegazione

Il parametro dell'intervallo heartbeat non è consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *HeartbeatInterval* è consentito solo per i canali ricevente e richiedente.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4079 (OFEF) (RC4079): MQRCCF_CHAD_ERROR

Spiegazione

Errore di definizione automatica del canale.

Il valore *ChannelAutoDef* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare MQCHAD_ENABLED o MQCHAD_DISABLED.

4080 (OFF0) (RC4080): MQRCCF_CHAD_WRONG_TYPE

Spiegazione

Parametro di definizione automatica del canali non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *ChannelAutoDef* è consentito solo per i canali riceventi e di connessione server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4081 (OFF1) (RC4081): MQRCCF_CHAD_EVENT_ERROR

Spiegazione

Errore evento di definizione automatica del canale.

Il valore *ChannelAutoDefEvent* non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare MQEVR_ENABLED o MQEVR_DISABLED.

4082 (OFF2) (RC4082): MQRCCF_CHAD_EVENT_WRONG_TYPE

Spiegazione

Parametro evento definizione automatica canale non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *ChannelAutoDefEvent* è consentito solo per i canali riceventi e di connessione server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4083 (OFF3) (RC4083): MQRCCF_CHAD_EXIT_ERROR

Spiegazione

Errore del nome dell'uscita di definizione automatica del canale.

Il valore *ChannelAutoDefExit* conteneva caratteri non consentiti per i nomi di programma sulla piattaforma in questione.

Risposta del programmatore

Specificare un nome valido.

4084 (OFF4) (RC4084): MQRCCF_CHAD_EXIT_WRONG_TYPE

Spiegazione

Il parametro di uscita definizione automatica del canale non è consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *ChannelAutoDefExit* è consentito solo per i canali riceventi e di connessione server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4085 (OFF5) (RC4085): MQRCCF_SUPPRESSED_BY_EXIT

Spiegazione

Azione eliminata dal programma di uscita.

Si è tentato di definire un canale automaticamente, ma ciò è stato impedito dall'uscita di definizione automatica del canale. Il parametro *AuxErrorDataInt1* contiene il codice di ritorno dall'uscita che indica perché ha inibito la definizione del canale.

Risposta del programmatore

Esaminare il valore del parametro *AuxErrorDataInt1* ed eseguire qualsiasi azione appropriata.

4086 (OFF6) (RC4086): MQRCCF_BATCH_INT_ERROR

Spiegazione

Intervallo batch non valido.

L'intervallo batch specificato non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore di intervallo batch valido.

4087 (OFF7) (RC4087): MQRCCF_BATCH_INT_WRONG_TYPE

Spiegazione

Parametro intervallo batch non consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *BatchInterval* è consentito solo per i canali mittente e server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4088 (OFF8) (RC4088): MQRCCF_NET_PRIORITY_ERROR

Spiegazione

Il valore della priorità di rete non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un valore valido.

4089 (OFF9) (RC4089): MQRCCF_NET_PRIORITY_WRONG_TYPE

Spiegazione

Il parametro della priorità di rete non è consentito per questo tipo di canale.

Il parametro *NetworkPriority* è consentito solo per i canali mittente e server.

Risposta del programmatore

Rimuovere il parametro.

4090 (OFFA) (RC4090): MQRCCF_CHANNEL_CLOSED

Spiegazione

Canale chiuso.

Il canale è stato chiuso prima del previsto. Ciò può verificarsi perché un utente ha arrestato il canale mentre era in esecuzione oppure perché un'uscita del canale ha deciso di chiudere il canale.

Risposta del programmatore

Determinare il motivo per cui il canale è stato chiuso prematuramente. Riavviare il canale, se necessario.

4092 (OFFC) (RC4092): MQRCCF_SSL_CIPHER_SPEC_ERROR

Spiegazione

Specifica di cifratura SSL non valida.

SSLCipherSpec specificato non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare una specifica di cifratura valida.

4093 (OFFD) (RC4093): MQRCCF_SSL_PEER_NAME_ERROR

Spiegazione

Nome peer SSL non valido.

SSLPeerName specificato non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un nome peer valido.

4094 (OFFE) (RC4094): MQRCCF_SSL_CLIENT_AUTH_ERROR

Spiegazione

Autenticazione client SSL non valida.

SSLClientAuth specificato non è valido.

Risposta del programmatore

Specificare un'autenticazione client valida.

4095 (0FFF) (RC4095): MQRCCF_RETAINED_NOT_SUPPORTED

Spiegazione

Messaggi conservati utilizzati nel flusso limitato.

È stato effettuato un tentativo di utilizzare i messaggi conservati su un flusso di pubblicazione / sottoscrizione definito per essere limitato all'utilizzo di JMS . JMS non supporta il concetto di messaggi conservati e la richiesta viene rifiutata.

Risposta del programmatore

Modificare l'applicazione in modo che non utilizzi messaggi conservati oppure modificare il parametro di configurazione *JmsStreamPrefix* del broker in modo che questo flusso non venga considerato come un flusso JMS .

Codici di ritorno TLS (Transport Layer Security)

IBM MQ può utilizzare TLS con i vari protocolli di comunicazione. Utilizzare questo argomento per identificare i codici di errore che possono essere restituiti da TLS.

La tabella in questa appendice documenta i codici di ritorno, in formato decimale, dal TLS che può essere restituito nei messaggi dal componente di accodamento distribuito.

Tabella 15. Codici di ritorno TLS	
Codice di ritorno (decimale)	Spiegazione
1	La gestione non è valida.
3	Si è verificato un errore interno.
4	Memoria disponibile insufficiente
5	L'handle è nello stato non corretto.
6	L'etichetta della chiave non è stata trovata.
7	Nessun certificato disponibile.
8	Errore di convalida del certificato.
9	Errore di elaborazione crittografica.
10	Errore di elaborazione ASN.
11	Errore di elaborazione LDAP.
12	Si è verificato un errore non previsto.
102	È stato rilevato un errore durante la lettura del database delle chiavi o del keyring SAF.
103	Formato record database di chiavi non corretto.
106	Password del database di chiavi errata.
109	Nessun certificato dell'autorità di certificazione.
201	Non è stata fornita alcuna password del database delle chiavi.
202	È stato rilevato un errore durante l'apertura del database delle chiavi.
203	Impossibile generare la coppia di chiavi temporanea

Tabella 15. Codici di ritorno TLS (Continua)

Codice di ritorno (decimale)	Spiegazione
204	La password del database delle chiavi è scaduta.
302	La connessione è attiva.
401	Il certificato è scaduto o non è ancora valido.
402	Nessuna specifica di cifratura TLS.
403	Nessun certificato ricevuto dal partner.
405	Il formato del certificato non è supportato.
406	Errore durante la lettura o la scrittura dei dati.
407	L'etichetta chiave non esiste.
408	La parola d'ordine del database delle chiavi non è corretta.
410	Il formato del messaggio TLS non è corretto.
411	Il codice di autenticazione del messaggio non è corretto.
412	Il protocollo TLS o il tipo di certificato non è supportato.
413	La firma del certificato non è corretta.
414	Il certificato non è valido.
415	Violazione protocollo TLS.
416	Autorizzazione negata.
417	Impossibile convalidare il certificato autofirmato.
420	Socket chiuso dal partner remoto.
421	La codifica SSL 2.0 non è valida.
422	La cifratura 3.0 SSL non è valida.
427	LDAP non disponibile.
428	La voce della chiave non contiene una chiave privata.
429	L'intestazione SSL 2.0 non è valida.
431	Il certificato viene revocato.
432	La rinegoziazione della sessione non è consentita.
433	La chiave supera la dimensione di esportazione consentita.
434	La chiave certificato non è compatibile con la suite di cifratura.
435	L'autorità di certificazione è sconosciuta.
436	Impossibile elaborare l'elenco di revoca dei certificati.
437	Connessione chiusa.
438	Errore interno riportato dal partner remoto.
439	Ricevuto avviso sconosciuto dal partner remoto.
501	La dimensione del buffer non è valida.

Tabella 15. Codici di ritorno TLS (Continua)

Codice di ritorno (decimale)	Spiegazione
502	La richiesta socket si bloccherà.
503	La richiesta di lettura socket si bloccherà.
504	La richiesta di scrittura del socket si bloccherà.
505	Eccedenza record.
601	Il protocollo non è TLS 1.
602	L'identificativo funzione non è valido.
701	L'identificativo dell'attributo non è valido.
702	L'attributo ha una lunghezza negativa, che non è valida.
703	Il valore di enumerazione non è valido per il tipo di enumerazione specificato.
704	Elenco parametri non valido per la sostituzione delle routine della cache SID.
705	Il valore non è un numero valido.
706	Sono stati impostati parametri in conflitto per la convalida di certificati aggiuntivi
707	L'algoritmo crittografico AES non è supportato.
708	PEERID non ha la lunghezza corretta.
1501	GSK_SC_OK
1502	ANNULLA_SC_GSK
1601	La traccia è stata avviata correttamente.
1602	La traccia è stata arrestata correttamente.
1603	Nessun file di traccia è stato precedentemente avviato, quindi non può essere arrestato.
1604	Il file di traccia è già stato avviato, quindi non può essere riavviato.
1605	Impossibile aprire il file di traccia. Il primo parametro di gsk_start_trace () deve essere un nome file di percorso completo valido.

In alcuni casi, la libreria dei socket sicuri riporta un errore di convalida del certificato in un messaggio di errore AMQ9633 . La tabella 2 elenca gli errori di convalida del certificato che è possibile restituire nei messaggi dal componente di accodamento distribuito.

Tabella 16. Errori di convalida certificato.

Una tabella che elenca i codici di ritorno e le spiegazioni per gli errori di convalida del certificato che possono essere restituiti nei messaggi dal componente di accodamento distribuito.

Codice di ritorno (decimale)	Spiegazione
575001	Errore interno
575002	Errore ASN a causa di un certificato non corretto
575003	Errore crittografico
575004	Errore database di chiavi

Tabella 16. Errori di convalida certificato.

Una tabella che elenca i codici di ritorno e le spiegazioni per gli errori di convalida del certificato che possono essere restituiti nei messaggi dal componente di accodamento distribuito.

(Continua)

Codice di ritorno (decimale)	Spiegazione
575005	Errore relativo alla directory
575006	Libreria di implementazione non valida
575008	Nessun programma di convalida appropriato
575009	La CA root non è attendibile
575010	Non è stata creata alcuna catena di certificati
575011	Mancata corrispondenza algoritmo firma digitale
575012	Mancata corrispondenza della firma digitale
575013	La versione X.509 non consente gli ID chiave
575014	La versione X.509 non consente estensioni
575015	Versione del certificato X.509 sconosciuta
575016	L'intervallo di validità del certificato non è valido
575017	Il certificato non è ancora valido
575018	Il certificato è scaduto
575019	Il certificato contiene estensioni critiche sconosciute
575020	Il certificato contiene estensioni duplicate
575021	Il nome della directory degli emittenti non corrisponde all'emittente dell'emittente
575022	Il valore del numero di serie ID chiave autorizzazione non corrisponde al numero di serie dell'emittente
575023	L'ID chiave autorizzazione e l'ID chiave oggetto non corrispondono
575024	Nome alternativo emittente non riconosciuto
575025	I vincoli di base del certificato non possono essere utilizzati come CA
575026	Il certificato ha una lunghezza di percorso dei vincoli di base diversa da zero ma non è una CA
575027	La lunghezza massima del percorso dei vincoli di base del certificato è stata superata
575028	Al certificato non è consentito firmare altri certificati
575029	Il certificato non è firmato da una CA
575030	Nome alternativo soggetto non riconosciuto
575031	La catena di certificati non è valida
575032	Il certificato è revocato
575033	Punto di distribuzione CRL non riconosciuto
575034	Concatenamento nomi non riuscito

Tabella 16. Errori di convalida certificato.

Una tabella che elenca i codici di ritorno e le spiegazioni per gli errori di convalida del certificato che possono essere restituiti nei messaggi dal componente di accodamento distribuito.

(Continua)

Codice di ritorno (decimale)	Spiegazione
575035	Il certificato non è in una catena
575036	Il CRL non è ancora valido
575037	Il CRL è scaduto
575038	La versione del certificato non consente estensioni critiche
575039	Punti di distribuzione CRL sconosciuti
575040	Nessun CRL per i punti di distribuzione CRL
575041	I CRL indiretti non sono supportati
575042	Nome punto di distribuzione CRL di emissione mancante
575043	I punti di distribuzione non corrispondono
575044	Nessuna origine dati CRL disponibile
575045	Il nome dell'oggetto CA è null
575046	I DN non concatenano
575047	Nome alternativo oggetto mancante
575048	Mancata corrispondenza ID univoco
575049	Nome non consentito
575050	Nome escluso
575051	Al certificato CA mancano i vincoli di base critici
575052	I vincoli di nome non sono critici
575053	Il valore minimo della struttura ad albero dei vincoli del nome se impostato è diverso da zero
575054	Il valore massimo della struttura ad albero secondaria dei vincoli del nome se impostato non è consentito
575055	Vincolo nome non supportato
575056	Vincoli di politica vuoti
575057	Politiche del certificato non valide
575058	Politiche del certificato non accettabili
575059	Politiche di certificato accettabili non valide
575060	Le associazioni di politica del certificato sono critiche
575061	Non è stato possibile determinare lo stato della revoca
575062	Errore di utilizzo della chiave estesa
575063	Versione OCSP sconosciuta

Tabella 16. Errori di convalida certificato.

Una tabella che elenca i codici di ritorno e le spiegazioni per gli errori di convalida del certificato che possono essere restituiti nei messaggi dal componente di accodamento distribuito.

(Continua)

Codice di ritorno (decimale)	Spiegazione
575064	Risposta OCSP sconosciuta
575065	Estensione di utilizzo chiave OCSP non corretta
575066	Nonce OCSP non valido
575067	Nonce OCSP mancante
575068	Nessun client OCSP disponibile
575069	Politica non critica
575070	OCSP vecchio ma buono
575071	OCSP vecchio ma revocato
575072	Curva non corretta
575073	Dimensione chiave non corretta
575074	Algoritmo di firma non corretto

Una possibile spiegazione per un messaggio di errore emesso con codice di ritorno 575074 è che l'unico CipherSpec scelto dal client richiede l'utilizzo di un certificato server con una firma della curva ellittica, ma il certificato server stava utilizzando una firma RSA. Il contrario potrebbe essere vero, ovvero, il server ha un certificato di curva ellittica ma l'unico CipherSpec proposto era RSA.

Concetti correlati

[“Messaggi IBM MQ for z/OS , codici di completamento e di errore” a pagina 253](#)

Utilizzare questo argomento per interpretare e comprendere i messaggi e i codici emessi da IBM MQ for z/OS.

Riferimenti correlati

[“IBM MQ Messaggi AMQ” a pagina 241](#)

I messaggi di diagnostica IBM MQ (per piattaforme diverse da z/OS) sono elencati in questa sezione in ordine numerico, raggruppati in base alla parte di IBM MQ da cui hanno origine.

[“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#)

Per ogni chiamata, un codice di completamento e un codice motivo vengono restituiti dal gestore code o da una routine di uscita, per indicare l'esito positivo o negativo della chiamata.

[“Codici di errore PCF” a pagina 1391](#)

I codici di errore potrebbero essere restituiti da un broker in risposta a un messaggio di comando in formato PCF, a seconda dei parametri utilizzati in tale messaggio.

[“Eccezioni canale personalizzato WCF” a pagina 1467](#)

I messaggi di diagnostica sono elencati in questo argomento in ordine numerico, raggruppati in base alla parte del canale personalizzato WCF da cui hanno origine.

Eccezioni canale personalizzato WCF

I messaggi di diagnostica sono elencati in questo argomento in ordine numerico, raggruppati in base alla parte del canale personalizzato WCF da cui hanno origine.

Lettura di un messaggio

Per ogni messaggio, vengono fornite queste informazioni:

- L'identificativo del messaggio, in due parti:
 1. I caratteri "WCFCH" che identificano il messaggio come proveniente dal canale personalizzato WCF per IBM MQ
 2. Un codice decimale a quattro cifre seguito dal carattere 'E'
- Il testo del messaggio.
- Una spiegazione del messaggio che fornisce ulteriori informazioni.
- La risposta richiesta dall'utente. In alcuni casi, in particolare per i messaggi informativi, la risposta richiesta potrebbe essere "nessuno".

Variabili di messaggio

Alcuni messaggi visualizzano il testo o i numeri che variano in base alle circostanze che hanno causato il messaggio; queste circostanze sono note come *variabili di messaggio*. Le variabili di messaggio sono indicate come {0}, {1} e così via.

In alcuni casi, un messaggio potrebbe presentare delle variabili nella spiegazione o nella risposta. Trovare i valori delle variabili di messaggio consultando il log degli errori. Il messaggio completo, compresi spiegazione e risposta, è lì registrato.

Sono descritti i seguenti tipi di messaggio:

[“WCFCH0001E-0100E: Messaggi generali / di stato” a pagina 1468](#)

[“WCFCH0101E-0200E: messaggi delle proprietà URI” a pagina 1470](#)

[“WCFCH0201E-0300E: Messaggi Factory / Listener” a pagina 1471](#)

[“WCFCH0301E-0400E: Messaggi del canale” a pagina 1472](#)

[“WCFCH0401E-0500E: Esecuzione del bind dei messaggi” a pagina 1474](#)

[“WCFCH0501E-0600E: Collegamento dei messaggi delle proprietà” a pagina 1475](#)

[“WCFCH0601E-0700E: Messaggi di operazioni asincrone” a pagina 1475](#)

Concetti correlati

[“Messaggi IBM MQ for z/OS , codici di completamento e di errore” a pagina 253](#)

Utilizzare questo argomento per interpretare e comprendere i messaggi e i codici emessi da IBM MQ for z/OS.

Riferimenti correlati

[“IBM MQ Messaggi AMQ” a pagina 241](#)

I messaggi di diagnostica IBM MQ (per piattaforme diverse da z/OS) sono elencati in questa sezione in ordine numerico, raggruppati in base alla parte di IBM MQ da cui hanno origine.

[“Codici di errore e completamento API” a pagina 1180](#)

Per ogni chiamata, un codice di completamento e un codice motivo vengono restituiti dal gestore code o da una routine di uscita, per indicare l'esito positivo o negativo della chiamata.

[“Codici di errore PCF” a pagina 1391](#)

I codici di errore potrebbero essere restituiti da un broker in risposta a un messaggio di comando in formato PCF, a seconda dei parametri utilizzati in tale messaggio.

[“Codici di ritorno TLS \(Transport Layer Security\)” a pagina 1462](#)

IBM MQ può utilizzare TLS con i vari protocolli di comunicazione. Utilizzare questo argomento per identificare i codici di errore che possono essere restituiti da TLS.

WCFCH0001E-0100E: Messaggi generali / di stato

Utilizzare le seguenti informazioni per comprendere i messaggi generali / di stato WCFCH0001E-0100E .

WCFCH0001E

Impossibile aprire un oggetto perché il suo stato è '{0}'.

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Risposta

Utilizzare le funzioni standard fornite con il sistema in uso per registrare l'identificativo del problema e per salvare i file di emissione generati. Utilizzare [Pagina Web di supporto IBM MQ](#) o [Pagina web IBM SupportAssistant](#) per verificare se una soluzione è già disponibile. Se non è possibile trovare una corrispondenza, contattare il centro di supporto IBM . Non eliminare questi file finché non è stato risolto il problema.

WCFCH0002E

Impossibile chiudere un oggetto perché il suo stato è '{0}'.

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Risposta

Utilizzare le funzioni standard fornite con il sistema in uso per registrare l'identificativo del problema e per salvare i file di emissione generati. Utilizzare [Pagina Web di supporto IBM MQ](#) o [Pagina web IBM SupportAssistant](#) per verificare se una soluzione è già disponibile. Se non è possibile trovare una corrispondenza, contattare il centro di supporto IBM . Non eliminare questi file finché non è stato risolto il problema.

WCFCH0003E

Un oggetto non può essere utilizzato perché il relativo stato è '{0}'.

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Risposta

Utilizzare le funzioni standard fornite con il sistema in uso per registrare l'identificativo del problema e per salvare i file di emissione generati. Utilizzare [Pagina Web di supporto IBM MQ](#) o [Pagina web IBM SupportAssistant](#) per verificare se una soluzione è già disponibile. Se non è possibile trovare una corrispondenza, contattare il centro di supporto IBM . Non eliminare questi file finché non è stato risolto il problema.

WCFCH0004E

Il valore 'Timeout' specificato '{0}' è fuori intervallo.

Spiegazione

Il valore non è compreso nell'intervallo. È necessario che sia maggiore o uguale a 'TimeSpan.Zero'.

Risposta

Specificare un valore che sia compreso nell'intervallo oppure, per disabilitare il timeout, specificare il valore 'TimeSpan.MaxValue'.

WCFCH0005E

L'operazione non è stata completata entro l'ora specificata di '{0}' per l'indirizzo endpoint '{1}'.

Spiegazione

Si è verificato un timeout.

Risposta

Esaminare la causa del timeout.

WCFCH0006E

Il parametro '{0}' non è del tipo previsto '{1}'

Spiegazione

Un parametro non previsto è stato inviato a una chiamata di metodo.

Risposta

Per ulteriori informazioni, consultare l'analisi dello stack dell'eccezione.

WCFCH0007E

Il parametro '{0}' non deve essere null.

Spiegazione

È stato chiamato un metodo con un parametro obbligatorio impostato sul valore nullo.

Risposta

Modificare l'applicazione in modo da fornire un valore per questo parametro.

WCFCH0008E

Si è verificato un errore durante l'elaborazione di un'operazione per l'indirizzo endpoint '{0}'.

Spiegazione

Impossibile completare l'operazione.

Risposta

Per ulteriori informazioni, consultare l'analisi dello stack e le eccezioni collegate.

WCFCH0101E-0200E: messaggi delle proprietà URI

Utilizzare le seguenti informazioni per comprendere i messaggi delle proprietà URI WCFCH0101E-0200E .

WCFCH0101E

L'URI dell'endpoint deve iniziare con la stringa di caratteri valida '{0}'.

Spiegazione

L'URI dell'endpoint non è corretto, deve iniziare con una stringa di caratteri valida.

Risposta

Specificare un URI che inizi con una stringa di caratteri valida.

WCFCH0102E

L'URI dell'endpoint deve contenere un parametro '{0}' con valore.

Spiegazione

L'URI dell'endpoint non è corretto, manca un parametro e il relativo valore.

Risposta

Specificare un URI dell'endpoint con un valore per questo parametro.

WCFCH0103E

L'URI dell'endpoint deve contenere un parametro '{0}' con il valore '{1}'.

Spiegazione

L'URI endpoint non è corretto, il parametro deve contenere il valore corretto.

Risposta

Specificare un URI dell'endpoint con un valore e parametro corretti.

WCFCH0104E

L'URI dell'endpoint contiene un parametro '{0}' con un valore non valido '{1}'.

Spiegazione

L'URI endpoint non è corretto, è necessario specificare un valore di parametro valido.

Risposta

Specificare un URI dell'endpoint con un valore corretto per questo parametro.

WCFCH0105E

L'URI dell'endpoint contiene un parametro '{0}' con un nome gestore code o coda non valido.

Spiegazione

L'URI endpoint non è corretto, è necessario specificare una coda e un nome gestore code validi.

Risposta

Specificare un URI dell'endpoint con valori validi per la coda e il gestore code.

WCFCH0106E

La proprietà '{0}' è una proprietà obbligatoria e deve essere visualizzata come prima proprietà nell'URI dell'endpoint.

Spiegazione

L'URI dell'endpoint non è corretto, un parametro manca o si trova nella posizione errata.

Risposta

Specificare un URI dell'endpoint che contenga tale proprietà come primo parametro.

WCFCH0107E

La proprietà '{1}' non può essere utilizzata quando la proprietà di bind è impostata su '{0}'.

Spiegazione

Il parametro dell'URI dell'endpoint connectionFactory non è corretto, è stata utilizzata una combinazione di proprietà non valida.

Risposta

Specificare un URI endpoint connectionFactory che contenga una valida combinazione di proprietà o bind.

WCFCH0109E

La proprietà '{1}' deve essere specificata anche quando è specificata la proprietà '{0}'.

Spiegazione

Il parametro connectionFactory dell'URI dell'endpoint non è corretto, contiene una combinazione di proprietà non valida.

Risposta

Specificare un URI endpoint connectionFactory che contenga una combinazione valida di proprietà.

WCFCH0110E

La proprietà '{0}' ha un valore '{1}' non valido.

Spiegazione

Il parametro connectionFactory dell'URI dell'endpoint non è corretto, la proprietà non contiene un valore valido.

Risposta

Specifica un URI endpoint connectionFactory che contiene un valore valido per la proprietà.

WCFCH0111E

Il valore '{0}' non è supportato per la proprietà della modalità di bind. Le operazioni XA non sono supportate.

Spiegazione

Il parametro connectionFactory dell'URI dell'endpoint non è corretto, la modalità di collegamento non è supportata.

Risposta

Specificare un URI endpoint connectionFactory che contenga un valore valido per la modalità di bind.

WCFCH0112E

L'URI dell'endpoint '{0}' non è formattato correttamente.

Spiegazione

L'URI dell'endpoint deve seguire il formato descritto nella documentazione.

Risposta

Esaminare l'URI dell'endpoint per assicurarsi che contenga un valore valido.

WCFCH0201E-0300E: Messaggi Factory / Listener

Utilizzare le seguenti informazioni per comprendere i messaggi di produzione / listener WCFCH0201E-0300E .

WCFCH0201E

La forma del canale '{0}' non è supportata.

Spiegazione

L'applicazione degli utenti o il contratto di servizio WCF hanno richiesto una forma di canale non supportata.

Risposta

Identificare e utilizzare una forma che sia supportata dal canale.

WCFCH0202E

'{0}' MessageEncodingBindingElements sono stati specificati.

Spiegazione

La configurazione del collegamento WCF utilizzata da un'applicazione contiene più di un codificatore di messaggi.

Risposta

Specificare non più di 1 MessageEncodingBindingElement nella configurazione del binding.

WCFCH0203E

L'indirizzo URI dell'endpoint per il listener del servizio deve essere utilizzato esattamente come fornito.

Spiegazione

Le informazioni sull'associazione dell'indirizzo URI dell'endpoint devono specificare il valore 'Esplicito' per il parametro 'listenUriMode'.

Risposta

Modificare il valore di parametro su 'Esplicito'.

WCFCH0204E

SSL non è supportato per le connessioni client gestite [URI endpoint: '{0}'].

Spiegazione

L'URI dell'endpoint specifica un tipo di connessione SSL che è supportato solo per le connessioni client non gestite.

Risposta

Modificare le proprietà di collegamento dei canali per specificare una modalità di connessione client non gestito.

WCFCH0301E-0400E: Messaggi del canale

Utilizzare le seguenti informazioni per comprendere i messaggi del canale WCFCH0301E-0400E .

WCFCH0301E

Lo schema URI '{0}' non è supportato.

Spiegazione

L'endpoint richiesto contiene un URI non supportato dal canale.

Risposta

Specificare uno schema valido per il canale.

WCFCH0302E

Il messaggio ricevuto '{0}' non era un messaggio di testo di JMS byte o JMS .

Spiegazione

È stato ricevuto un messaggio, ma non del tipo corretto. Deve essere un messaggio di byte JMS o un messaggio di testo JMS .

Risposta

Controllare l'origine e i contenuti del messaggio per determinare la causa dell'errore.

WCFCH0303E

Destinazione 'ReplyTo' mancante.

Spiegazione

Impossibile inviare una risposta perché la richiesta originale non contiene una destinazione 'ReplyTo'.

Risposta

Esaminare la causa del valore di destinazione mancante.

WCFCH0304E

Il tentativo di collegamento al gestore code '{0}' non è riuscito per l'endpoint '{1}'

Spiegazione

Non è stato possibile contattare il gestore code all'indirizzo specificato.

Risposta

Per ulteriori dettagli, consultare l'eccezione collegata.

WCFCH0305E

Il tentativo di collegamento al gestore code predefinito non è riuscito per l'endpoint '{0}'

Spiegazione

Non è stato possibile contattare il gestore code all'indirizzo specificato.

Risposta

Per ulteriori dettagli, consultare l'eccezione collegata.

WCFCH0306E

Si è verificato un errore durante il tentativo di ricevere i dati dall'endpoint '{0}'

Spiegazione

Non è stato possibile completare l'operazione.

Risposta

Per ulteriori dettagli, consultare l'eccezione collegata.

WCFCH0307E

Si è verificato un errore durante il tentativo di inviare i dati per l'endpoint '{0}'

Spiegazione

Non è stato possibile completare l'operazione.

Risposta

Per ulteriori dettagli, consultare l'eccezione collegata.

WCFCH0308E

Si è verificato un errore durante il tentativo di chiudere il canale per l'endpoint '{0}'

Spiegazione

Non è stato possibile completare l'operazione.

Risposta

Per ulteriori dettagli, consultare l'eccezione collegata.

WCFCH0309E

Si è verificato un errore durante il tentativo di aprire il canale per l'endpoint '{0}'

Spiegazione

Non è stato possibile completare l'operazione.

Risposta

L'endpoint potrebbe essere inattivo, non disponibile o non raggiungibile, esaminare l'eccezione collegata per ulteriori dettagli.

WCFCH0310E

Il timeout '{0}' è stato superato durante il tentativo di ricevere i dati dall'endpoint '{0}'

Spiegazione

Non è stato possibile completare l'operazione entro il tempo consentito.

Risposta

Riesaminare la configurazione e lo stato del sistema e aumentare la durata del timeout, se necessario.

WCFCH0311E

Il timeout '{0}' è stato superato durante il tentativo di inviare i dati per l'endpoint '{0}'

Spiegazione

Non è stato possibile completare l'operazione entro il tempo consentito.

Risposta

Riesaminare la configurazione e lo stato del sistema e aumentare la durata del timeout, se necessario.

WCFCH0312E

Il valore di timeout '{0}' è stato superato durante il tentativo di chiusura del canale per l'endpoint '{0}'

Spiegazione

Non è stato possibile completare l'operazione entro il tempo consentito.

Risposta

Riesaminare la configurazione e lo stato del sistema e aumentare la durata del timeout, se necessario.

WCFCH0313E

Il timeout '{0}' è stato superato durante il tentativo di apertura del canale per l'endpoint '{0}'

Spiegazione

Non è stato possibile completare l'operazione entro il tempo consentito.

Risposta

L'endpoint potrebbe essere inattivo, non disponibile o non raggiungibile, esaminare lo stato del sistema e la configurazione e aumentare il valore di timeout, se necessario.

WCFCH0401E-0500E: Esecuzione del bind dei messaggi

Utilizzare le seguenti informazioni per comprendere i messaggi di bind WCFCH0401E-0500E .

WCFCH0401E

Nessun contesto.

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Risposta

Utilizzare le funzioni standard fornite con il sistema in uso per registrare l'identificativo del problema e per salvare i file di emissione generati. Utilizzare IBM Support Portal per IBM MQ (consultare https://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/WebSphere_MQ) o IBM Support Assistant (all'indirizzo https://www.ibm.com/support/home/product/C100515X13178X21/other_software/ibm_support_assistant) per verificare se una soluzione è già disponibile. Se non è possibile trovare una corrispondenza, contattare il centro di supporto IBM . Non eliminare questi file finché non è stato risolto il problema.

WCFCH0402E

Il tipo di canale '{0}' non è supportato.

Spiegazione

L'applicazione degli utenti o il contratto di servizio WCF hanno richiesto una forma di canale non supportata.

Risposta

Identificare e utilizzare una forma che sia supportata dal canale.

WCFCH0403E

Nessun programma di esportazione.

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Risposta

Utilizzare le funzioni standard fornite con il sistema in uso per registrare l'identificativo del problema e per salvare i file di emissione generati. Utilizzare IBM Support Portal per IBM MQ (consultare https://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/WebSphere_MQ) o IBM Support Assistant (all'indirizzo https://www.ibm.com/support/home/product/C100515X13178X21/other_software/ibm_support_assistant) per verificare se una soluzione è già disponibile. Se non è possibile trovare una corrispondenza, contattare il centro di supporto IBM . Non eliminare questi file finché non è stato risolto il problema.

WCFCH0404E

La versione WS - Addressing '{0}' non è supportata.

Spiegazione

La versione di indirizzamento specificata non è supportata.

Risposta

Specificare una versione di indirizzamento supportata.

WCFCH0405E

Nessun programma di importazione.

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Risposta

Utilizzare le funzioni standard fornite con il sistema in uso per registrare l'identificativo del problema e per salvare i file di emissione generati. Utilizzare IBM Support Portal per IBM MQ (consultare https://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/WebSphere_MQ) o IBM Support Assistant (all'indirizzo https://www.ibm.com/support/home/product/C100515X13178X21/other_software/ibm_support_assistant) per verificare se una soluzione è già disponibile. Se non è possibile trovare una corrispondenza, contattare il centro di supporto IBM. Non eliminare questi file finché non è stato risolto il problema.

WCFCH0406E

Valore 'Binding' dell'endpoint mancante.

Spiegazione

Si è verificato un errore interno.

Risposta

Utilizzare le funzioni standard fornite con il sistema in uso per registrare l'identificativo del problema e per salvare i file di emissione generati. Utilizzare IBM Support Portal per IBM MQ (consultare https://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/WebSphere_MQ) o IBM Support Assistant (all'indirizzo https://www.ibm.com/support/home/product/C100515X13178X21/other_software/ibm_support_assistant) per verificare se una soluzione è già disponibile. Se non è possibile trovare una corrispondenza, contattare il centro di supporto IBM. Non eliminare questi file finché non è stato risolto il problema.

WCFCH0501E-0600E: Collegamento dei messaggi delle proprietà

Utilizzare le informazioni riportate di seguito per comprendere i messaggi delle proprietà di bind WCFCH0501E-0600E.

WCFCH0501E

La proprietà di collegamento '{0}' ha un valore non valido '{1}'.

Spiegazione

È stato specificato un valore non valido per una proprietà di associazione.

Risposta

Specificare un valore valido per la proprietà.

WCFCH0601E-0700E: Messaggi di operazioni asincrone

Utilizzare le seguenti informazioni per comprendere i messaggi delle operazioni asincrone WCFCH0601E-0700E.

WCFCH0601E

L'oggetto del parametro del risultato asincrono '{0}' non è valido per questa chiamata.

Spiegazione

È stato fornito un oggetto del risultato asincrono non valido.

Risposta

Specificare un valore valido per il parametro.

Informazioni particolari

Queste informazioni sono state sviluppate per i prodotti ed i servizi offerti negli Stati Uniti.

IBM potrebbe non offrire i prodotti, i servizi o le funzioni descritti in questo documento in altri paesi. Consultare il rappresentante IBM locale per informazioni sui prodotti e sui servizi disponibili nel proprio paese. Ogni riferimento relativo a prodotti, programmi o servizi IBM non implica che solo quei prodotti, programmi o servizi IBM possano essere utilizzati. In sostituzione a quelli forniti da IBM possono essere usati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino la violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti dell'IBM. È comunque responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri programmi e/o prodotti, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'IBM.

IBM potrebbe disporre di applicazioni di brevetti o brevetti in corso relativi all'argomento descritto in questo documento. La fornitura di tale documento non concede alcuna licenza a tali brevetti. Chi desiderasse ricevere informazioni relative a licenze può rivolgersi per iscritto a:

Director of Commercial Relations
IBM Corporation
Schoenaicher Str. 220
D-7030 Boeblingen
U.S.A.

Per richieste di licenze relative ad informazioni double-byte (DBCS), contattare il Dipartimento di Proprietà Intellettuale IBM nel proprio paese o inviare richieste per iscritto a:

Intellectual Property Licensing
Legge sulla proprietà intellettuale e legale
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

Il seguente paragrafo non si applica al Regno Unito o a qualunque altro paese in cui tali dichiarazioni sono incompatibili con le norme locali: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "NELLO STATO IN CUI SI TROVA" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, IVI INCLUSE, A TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni; quindi la presente dichiarazione potrebbe non essere applicabile.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le informazioni incluse in questo documento vengono modificate su base periodica; tali modifiche vengono incorporate nelle nuove edizioni della pubblicazione. IBM si riserva il diritto di apportare miglioramenti o modifiche al prodotto/i e/o al programma/i descritti nella pubblicazione in qualsiasi momento e senza preavviso.

Qualsiasi riferimento a siti Web non IBM contenuto nelle presenti informazioni è fornito per consultazione e non vuole in alcun modo promuovere i suddetti siti Web. I materiali presenti in tali siti Web non sono parte dei materiali per questo prodotto IBM e l'utilizzo di tali siti Web è a proprio rischio.

Tutti i commenti e i suggerimenti inviati potranno essere utilizzati liberamente da IBM e diventeranno esclusiva della stessa.

Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere informazioni su di esso allo scopo di consentire (i) uno scambio di informazioni tra programmi indipendenti ed altri (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali informazioni, dovrebbero rivolgersi a:

IBM Corporation
Coordinatore interoperabilità software, Dipartimento 49XA
Autostrada 3605 52 N

Rochester, MN 55901
U.S.A.

Queste informazioni possono essere rese disponibili secondo condizioni contrattuali appropriate, compreso, in alcuni casi, il pagamento di un addebito.

Il programma su licenza descritto in queste informazioni e tutto il materiale su licenza disponibile per esso sono forniti da IBM in base ai termini dell' IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement o qualsiasi altro accordo equivalente tra le parti.

Tutti i dati relativi alle prestazioni contenuti in questo documento sono stati determinati in un ambiente controllato. Pertanto, i risultati ottenuti in altri ambienti operativi possono variare in modo significativo. Alcune misurazioni potrebbero essere state fatte su sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che queste misurazioni saranno le stesse sui sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni potrebbero essere state stimate mediante estrapolazione. I risultati quindi possono variare. Gli utenti di questo documento dovrebbero verificare i dati applicabili per il loro ambiente specifico.

Le informazioni relative a prodotti non IBM provengono dai fornitori di tali prodotti, dagli annunci pubblicati o da altre fonti pubblicamente disponibili. IBM non ha verificato tali prodotti e, pertanto, non può garantirne l'accuratezza delle prestazioni. Eventuali commenti relativi alle prestazioni dei prodotti non IBM devono essere indirizzati ai fornitori di tali prodotti.

Tutte le dichiarazioni riguardanti la direzione o l'intento futuro di IBM sono soggette a modifica o ritiro senza preavviso e rappresentano solo scopi e obiettivi.

Questa pubblicazione contiene esempi di dati e prospetti utilizzati quotidianamente nelle operazioni aziendali. Per illustrarle nel modo più completo possibile, gli esempi includono i nomi di individui, società, marchi e prodotti. Tutti questi nomi sono fittizi e qualsiasi somiglianza con nomi ed indirizzi adoperati da imprese realmente esistenti sono una mera coincidenza.

LICENZA SUL COPYRIGHT:

Queste informazioni contengono programmi applicativi di esempio in lingua originale, che illustrano le tecniche di programmazione su diverse piattaforme operative. È possibile copiare, modificare e distribuire questi programmi di esempio sotto qualsiasi forma senza alcun pagamento alla IBM, allo scopo di sviluppare, utilizzare, commercializzare o distribuire i programmi applicativi in conformità alle API (application programming interface) a seconda della piattaforma operativa per cui i programmi di esempio sono stati scritti. Questi esempi non sono stati testati approfonditamente tenendo conto di tutte le condizioni possibili. IBM, quindi, non può garantire o sottintendere l'affidabilità, l'utilità o il funzionamento di questi programmi.

Se si sta visualizzando queste informazioni in formato elettronico, le fotografie e le illustrazioni a colori potrebbero non apparire.

Informazioni sull'interfaccia di programmazione

Le informazioni sull'interfaccia di programmazione, se fornite, consentono di creare software applicativo da utilizzare con questo programma.

Questo manuale contiene informazioni sulle interfacce di programmazione che consentono al cliente di scrivere programmi per ottenere i servizi di WebSphere MQ.

Queste informazioni, tuttavia, possono contenere diagnosi, modifica e regolazione delle informazioni. La diagnosi, la modifica e la regolazione delle informazioni vengono fornite per consentire il debug del software applicativo.

Importante: Non utilizzare queste informazioni di diagnosi, modifica e ottimizzazione come interfaccia di programmazione poiché sono soggette a modifica.

Marchi

IBM, il logo IBM, ibm.com, sono marchi di IBM Corporation, registrati in molte giurisdizioni nel mondo. Un elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile sul web in "Copyright and trademark

information"www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Altri nomi di prodotti e servizi potrebbero essere marchi di IBM o altre società.

Microsoft e Windows sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

UNIX è un marchio registrato di The Open Group negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Questo prodotto include il software sviluppato da Eclipse Project (<http://www.eclipse.org/>).

Java e tutti i marchi e i logo Java sono marchi registrati di Oracle e/o di società affiliate.



Numero parte:

(1P) P/N: