

Power Systems

9009-41A、9009-41G、9009-42A、
9009-42G、9223-42H、または 9223-42S
のコントロール・パネル



お願い

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、v ページの『安全上の注意』、145 ページの『特記事項』、「*IBM Systems Safety Notices*」(G229-9054)、および「*IBM Environmental Notices and User Guide*」(Z125-5823)に記載されている情報をお読みください。

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。本体機器提供後に、追加で電源コード・セットが必要となった場合は、補修用の取扱いとなります。

本書は、POWER9™ プロセッサを搭載した IBM® Power Systems サーバーおよびすべての関連モデルに適用されます。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典：

Power Systems
Control panel for the 9009-41A,
9009-41G, 9009-42A, 9009-42G,
9223-42H, or 9223-42S

発行：

日本アイ・ビー・エム株式会社

担当：

トランスレーション・サービス・センター

© Copyright International Business Machines Corporation 2018, 2020.

目次

安全上の注意.....	v
コントロール・パネル.....	1
コントロール・パネルの取り外しまたは再取り付け.....	3
システムの準備.....	3
コントロール・パネルの取り外し.....	17
コントロール・パネルの再取り付け.....	22
操作を行うためのシステムの準備.....	27
コントロール・パネル・ディスプレイの取り外しまたは再取り付け.....	37
システムの準備.....	37
コントロール・パネル・ディスプレイの取り外し.....	42
コントロール・パネル・ディスプレイの再取り付け.....	44
操作を行うためのシステムの準備.....	46
コントロール・パネル・ケーブル.....	51
コントロール・パネル・ケーブルの取り外しまたは再取り付け.....	51
システムの準備.....	51
コントロール・パネル・ケーブルの取り外し.....	62
コントロール・パネル・ケーブルの再取り付け.....	74
操作を行うためのシステムの準備.....	88
コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外しまたは再取り付け.....	98
システムの準備.....	98
コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外し.....	109
コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの再取り付け.....	120
操作を行うためのシステムの準備.....	134
特記事項.....	145
IBM Power Systems サーバーのアクセシビリティ機能.....	146
プライバシー・ポリシーに関する考慮事項.....	147
商標.....	147
電波障害規制特記事項.....	148
クラス A 表示.....	148
クラス B 表示.....	151
使用条件.....	153

安全上の注意

安全上の注意は、このガイド全体を通じて記載されています。

- **危険**の注記は、人間に致命的または極めて危険な損傷を与える可能性のある状態について注意を促します。
- **注意**の注記は、何らかの状況が原因の、人間に危険な損傷を与える可能性のある状態について注意を促します。
- **重要**の注記は、プログラム、装置、システム、あるいはデータに損傷を与える可能性があることを示します。

ワールド・トレードの安全上の注意

国によっては、製品資料に記載される安全上の注意を自国語で提示するよう要求しています。この要求がお客様の国に適用される場合は、製品に付属の資料パッケージ (印刷された資料または DVD で、あるいは製品の一部として) に安全上の注意についての文書が含まれます。この文書には、英語原典に準拠した、各国語による安全上の注意が記載されています。この製品の取り付け、操作、または保守のために英語の資料をご使用になる場合は、まず、関連している安全上の注意についての文書をよくお読みください。また、英語版資料の安全上の注意が明確に理解できない場合も、必ずこの文書を参照してください。

安全上の注意についての文書の差し替え版または追加のコピーについては、IBM ホットライン (1-800-300-8751) に連絡して入手することができます。

レーザーに関する安全上の注意

IBM サーバーは、レーザーまたは LED を使用する、光ファイバー・ベースの I/O カードまたはフィーチャーを使用することができます。

レーザーに関する準拠

IBM サーバーは、IT 装置ラックの内部または外部に取り付けることができます。



危険: システムまたはその周辺で作業をする場合は、以下の予防措置を確認してください。

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電圧および電流は危険です。感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- IBM から電源コードが供給されている場合は、その電源コードのみを使用して当装置を電源に接続します。IBM から供給された電源コードは、他の製品には使用しないでください。
- 電源装置アセンブリを開いたり、保守しないでください。
- 雷雨の間はケーブルの接続や切り離し、または本製品の設置、保守、再構成を行わないでください。
- この製品は複数の電源コードを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するには、すべての電源コードを取り外してください。
 - AC 電源では、すべての電源コードをそれぞれの AC 給電部から切り離します。
 - DC 電力配分パネル (PDP) 付きのラックでは、PDP へのお客様の DC 電源を切断してください。
- 製品に電源を接続する際には、すべての電源ケーブルが適切に接続されていることを確認します。
 - AC 電源付きのラックでは、すべての電源コードを正しく配線され接地されたコンセントに接続します。電源コンセントから供給される電圧と相回転がシステムの定格銘板に従っていることを確認します。
 - DC 電力配分パネル (PDP) 付きのラックでは、お客様の DC 電源を PDP へ接続します。DC 電源および DC 電源帰線を接続する際に、必ず、適切な極性が使用されていることを確認してください。

- ・ ご使用の製品に接続するすべての装置を、正しく配線されたコンセントに接続してください。
- ・ シグナル・ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- ・ 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- ・ 考えられる危険な状態がすべて修正されるまで、マシンへの電力をオンに切り替えようとしないでください。
- ・ 電気に関する安全上の問題が存在することを前提としてください。サブシステムの取り付け手順時に指定された導通、接地、および電源のチェックをすべて実行して、そのマシンが安全要件を満たしていることを確認してください。
- ・ なんらかの危険な状態が存在する場合は、検査を続行しないでください。
- ・ 装置のカバーを開ける前に、取り付けおよび構成の手順で別途指示されている場合を除き、接続されている AC 電源コードを切り離し、ラック電力配分パネル (PDP) 内の該当する回路ブレーカーの電源をオフにして、すべての通信システム、ネットワーク、およびモデムを切り離します。



危険:

- ・ ご使用の製品または接続されたデバイスの取り付け、移動、またはカバーの取り外しを行う場合には、次の手順に従ってケーブルの接続および取り外しを行ってください。

ケーブルの切り離し手順:

1. すべての電源をオフにします (別に指示される場合を除く)。
2. AC 電源では、コンセントから電源コードを取り外します。
3. DC 電力配分パネル (PDP) 付きのラックでは、PDP 内の回路ブレーカーの電源をオフにして、お客様の DC 電源から電力を除去します。
4. シグナル・ケーブルをコネクタから取り外します。
5. すべてのケーブルをデバイスから取り外します。

ケーブルの接続手順:

1. すべての電源をオフにします (別に指示される場合を除く)。
2. すべてのケーブルをデバイスに接続します。
3. シグナル・ケーブルをコネクタに接続します。
4. AC 電源では、電源コードをコンセントに接続します。
5. DC 電力配分パネル (PDP) 付きのラックでは、お客様の DC 電源からの電力を回復し、PDP 内の回路ブレーカーの電源をオンにします。
6. デバイスの電源をオンにします。

鋭利な先端の部品やジョイントがシステムの中や周囲に存在している可能性があります。機器を取り扱う際には、指を切ったり、こすったり、挟んだりしないように注意してください。(D005)

(R001 パート 2 の 1):



危険: IT ラック・システムやその周辺で作業をする場合は、以下の予防措置を確認してください。

- ・ 重量のある装置の場合、取り扱いを誤ると身体傷害または設備の損傷を引き起こす可能性があります。
- ・ ラック・キャビネットのレベル・パッドは必ず下げておきます。
- ・ 地震オプションを取り付ける場合を除き、ラック・キャビネットには必ずスタビライザー・ブラケットを取り付けてください (提供されている場合)。
- ・ 釣り合いがとれていない機械的荷重による危険な状態を避けるため、最も重いデバイスを常に、ラック・キャビネットの下部に取り付けます。必ず、サーバーおよびオプション・デバイスはラック・キャビネットの下部側から取り付けてください。
- ・ ラック・マウント型デバイスを柵やワークスペースとして使用しないでください。ラックに搭載された装置の上にものを載せないでください。また、ラックに取り付けられた装置に寄りかかっ

たり、身体を安定させるため (はしごから作業を行うときなど) にそれらの装置を使用したりしないでください。



- 安定度の危険:
 - ラックがひっくり返って、重傷を引き起こす可能性があります。
 - ラックを取り付け位置に広げる前に、設置手順を読んでください。
 - 取り付け位置にマウントされているスライド・レールが装着済みの装置に負荷をかけないでください。
 - スライド・レールが装着済みの装置を取り付け位置に入れたままにしないでください。
- 各ラック・キャビネットには複数の電源コードが付属していることがあります。
 - AC 電源付きのラックでは、保守作業中に電源を切り離す指示がある場合は、ラック・キャビネット内のすべての電源コードを必ず取り外してください。
 - DC 電力配分パネル (PDP) 付きのラックでは、保守作業中に電源を切断するよう指示された場合、システム装置 (単数または複数) への電力を制御する回路ブレーカーをオフにするか、またはお客様の DC 電源を切断してください。
- ラック・キャビネット内のすべてのデバイスは、同一ラック・キャビネットに取り付けられている電源デバイスに接続します。あるラック・キャビネットに取り付けられているデバイスの電源コードを、別のラック・キャビネットにある電源デバイスに接続しないでください。
- 正しく配線されていない電源コンセントは、システムまたはシステムに接続されたデバイスの金属部品に危険な電圧をかける可能性があります。感電を避けるためにコンセントが正しく配線および接地されていることの確認は、お客様の責任で行ってください。(R001 パート 2 の 1)

(R001 パート 2 の 2):



注意:

- ラック内部の温度が、すべてのラック・マウント型デバイスに対する製造者推奨の周辺温度を超えるようなラック内には、装置を取り付けしないでください。
- 空気の流れが妨げられているラック内には、装置を取り付けしないでください。装置内で空気の流れるために使用される装置のいずれかの側面、前面、または背面で、空気の流れが妨げられたり減速されたりしないようにしてください。
- 回路の過負荷によって電源配線や過電流保護が破損しないように、電源回路への機器の接続には十分注意してください。ラックに正しく電源を接続するには、ラック内の機器の定格ラベルで、電源回路の総消費電力を確認してください。
- (引き出し式ドロワーの場合。) ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合は、ドロワーまたはフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。



- (固定式ドロワーの場合。) このドロワーは固定ドロワーなので、製造元の 指定がない限り、保守のために動かさないでください。 ラックからドロワーの一部または全部を引き出そうとすると、ラックが不安定になったり、ドロワーがラックから落下する可能性があります。(R001 パート 2 の 2)



注意: ラック・キャビネット内の上の方の位置からコンポーネントを取り外すと、再配置中のラックの安定性が改善されます。 格納されたラック・キャビネットを部屋または建物内で再配置するときは必ず、以下の一般ガイドラインに従ってください。

- ラック・キャビネットの上部から順に装置を取り外すことにより、ラック・キャビネットの重量を減らします。 可能な場合は、ラック・キャビネットを納品時のラック・キャビネットの構成に復元します。 この構成がわからない場合は、以下の手順を実行する必要があります。
 - 32U 位置以上にあるすべてのデバイスを取り外します。
 - 最も重いデバイスがラック・キャビネットの下部に取り付けられていることを確認します。
 - 受け取った構成で明確に許可されている場合を除き、ラック・キャビネット内で 32U のレベルより下に取り付けられたデバイス間に空の U レベルがほとんどないことを確認します。
- 再配置しているラック・キャビネットが、一組のラック・キャビネットの一部である場合は、そのスイートからラック・キャビネットを切り離します。
- 再配置するラック・キャビネットに取り外し可能なアウトリガーが取り付けられている場合は、アウトリガーを再配置してから、キャビネットを再配置する必要があります。
- 通る予定の経路を検査して、障害になる可能性があるものを取り除きます。
- 選択する経路が、搭載されたラック・キャビネットの重量を支えることができるか検査します。 搭載されたラック・キャビネットの重量については、ラック・キャビネットに付属の資料を参照してください。
- すべてのドアの開口部が少なくとも 760 x 2083 mm (30 x 82 インチ) 以上であることを確認します。
- すべてのデバイス、シェルフ、ドロワー、ドア、およびケーブルが安定していることを確認します。
- 4 つのレベル・パッドが最も高い位置に上がっていることを確認します。
- 移動時にスタビライザー・ブラケットがラック・キャビネットに取り付けられていないことを確認します。
- 傾斜が 10 度を超えるスロープは使用しないでください。
- ラック・キャビネットが新しい場所に置かれたら、次の手順を実行します。
 - 4 つのレベル・パッドを下げます。
 - ラック・キャビネット上にスタビライザー・ブラケットを取り付けるか、地震環境ではラックを床にボルトで留めます。
 - ラック・キャビネットからデバイスを取り外してあった場合は、ラック・キャビネットの最も低い位置から最も高い位置へと格納していきます。
- 長距離の移動が必要な場合は、ラック・キャビネットを納品時のラック・キャビネットの構成に復元します。 ラック・キャビネットを元の梱包材、またはそれと同等のもので梱包します。 また、レベル・パッドを下げて、キャスターをパレットから離れるように持ち上げ、ラック・キャビネットをパレットにボルトで止めます。

(R002)

(L001)





危険：このラベルが貼られているコンポーネントの内部には、危険な電圧、強い電流が流れています。このラベルが付いているカバーまたはバリアは開けないでください。(L001)

(L002)




危険：ラック・マウント型デバイスを棚やワークスペースとして使用しないでください。ラックに搭載された装置の上にものを載せないでください。また、ラックに取り付けられた装置に寄り掛かったり、(はしごに乗って作業している場合などに) 体の位置を安定させるためにそれらの装置を使用したりしないでください。安定度の危険:

- ・ラックがひっくり返って、重傷を引き起こす可能性があります。
- ・ラックを取り付け位置に広げる前に、設置手順を読んでください。
- ・取り付け位置にマウントされているスライド・レールが装着済みの装置に負荷をかけないでください。
- ・スライド・レールが装着済みの装置を取り付け位置に入れたままにしないでください。

(L002)

(L003)



または




または



または



または



 **危険:** 複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

(L007)



 **注意:** 近くに高温になる部品が存在します。(L007)

(L008)



注意: 近くに危険な可動部品があります。(L008)

すべてのレーザーは、クラス 1 のレーザー製品について規定している米国の保健社会福祉省連邦規則 21 副章 J (DHHS 21 CFR Subchapter J) の要件に準拠していることが認証されています。米国以外の国では、レーザーは、クラス 1 レーザー製品として IEC 60825 に準拠していることが認証されています。レーザー認証番号および承認情報については、各部品のラベルをご覧ください。



注意: この製品には、クラス 1 のレーザー製品である CD-ROM ドライブ、DVD-ROM ドライブ、DVD-RAM ドライブ、またはレーザー・モジュールの各デバイスのうち 1 つ以上が含まれていることがあります。次の情報に注意してください。

- カバーを外さないこと。カバーを取り外すと有害なレーザー光を浴びることがあります。この装置の内部には保守が可能な部品はありません。
- 本書に記述されている以外の手順、制御または調節を行うと有害な光線を浴びることがあります。

(C026)



注意: データ処理環境には、クラス 1 のパワー・レベルより高いレベルで作動するレーザー・モジュールを備えるシステム・リンク上で伝送する装置が含まれることがあります。この理由から、光ファイバー・ケーブルの先端、またはコンセントの差込口を覗き込まないでください。光ファイバーの導通を確認するために、切断された光ファイバーの一方の端に明るい光を入れ、もう一方の端を覗き込んでも目に損傷を与えない可能性はありますが、このやり方は潜在的に危険です。そのため、一方の端に明るい光を入れ、もう一方の端を覗き込んで光ファイバーの導通を確認することはお勧めしません。光ファイバー・ケーブルの導通を検査するには、光学式光源および電力メーターを使用してください。(C027)



注意: この製品には、クラス 1M のレーザーが含まれています。光学装置を用いて直接見ないでください。(C028)



注意: 一部のレーザー製品には、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードが組み込まれています。次の情報に注意してください。

- カバーを開くとレーザー光線の照射があります。
- 光線を見つめたり、光学装置を用いて直接見たり、光線を直接浴びることは避けてください。

(C030)

(C030)



注意: このバッテリーにはリチウムが含まれています。爆発することがありますので、バッテリーを火中に入れたり、充電したりしないでください。

次の行為は絶対にしないでください。

- 水に投げ込む、あるいは浸す
- 100°C を超える過熱
- 修理または分解

IBM 承認の部品のみと交換してください。バッテリーのリサイクルまたは廃棄については、地方自治体の条例に従ってください。米国では、IBM がこのバッテリーの回収プロセスを設けています。詳しくは、1-800-426-4333 にお問い合わせください。お問い合わせの前に、このバッテリー・ユニットの IBM 部品番号をご用意ください。(C003)



注意: IBM 提供のベンダー・リフト・ツールに関する注意:

- リフト・ツールの作業は、許可された担当者のみが行ってください。
- リフト・ツールは、ラックの高い位置での装置 (荷物) の補助、引き上げ、取り付け、取り外しに使用するためのものです。これは、装置を装着して大きなスロープを移送するために使用したり、パレット・ジャック、ウォーカー、フォーク・トラックなどの指定ツールや関連の再配置実施の代替として使用したりするためのものではありません。このような作業を実行できない場合は、特別な訓練を受けた担当員またはサービスを使用する必要があります (例えば、整備業者や運送業者など)。
- リフト・ツールを使用する前に、作業用者の資料を読んで完全に理解してください。よく読んで理解し、安全の規則に従い、手順に従って作業しないと、資産が損傷したり、作業者が負傷したりする可能性があります。質問がある場合は、ベンダーのサービスおよびサポートにお問い合わせください。ご使用の地域用の紙の資料は、マシンの近くの保管場所に保存しておく必要があります。最新リビジョンの資料は、ベンダーの Web サイトから入手可能です。
- 使用前には、毎回スタビライザーのブレーキ機能をテストして確認してください。スタビライザーのブレーキを固定した状態で、過剰な力でリフト・ツールを動かしたり回転させたりしてはなりません。
- スタビライザー (ブレーキ・ペダル・ジャック) が完全に固定されていない限り、プラットフォーム積載棚を上下左右に動かしてはなりません。使用も移動もしていない場合は、スタビライザーのブレーキを固定したままにしてください。
- わずかな位置決めを除き、プラットフォームが上がっている状態でリフト・ツールを移動させてはなりません。
- 定められた積載能力を超えてはなりません。引き伸ばされたプラットフォームの中央と端における最大積載量については、積載能力チャートを参照してください。
- 積載量が増加するのは、プラットフォームの中央に適切に配置されている場合のみです。スライドさせたプラットフォームの棚の端には、91 kg を超える装置を置いてはなりません。また、装置の重心も考慮する必要があります。
- プラットフォーム、傾斜ライザー、角度のあるユニット設置ウェッジ、その他の付属品オプションの隅に荷重をかけないでください。そのようなプラットフォーム (ライザー傾斜、ウェッジなどのオプション) は、使用する前に、提供されたハードウェアのみを使用して 4 つの位置すべて (4x またはその他のプロビジョン取り付け) にあるメイン・リフト棚または分岐点に固定します。積載オブジェクトは、大きな力を加えなくてもプラットフォーム上で簡単にスライドするように設計されているため、押ししたり寄り掛かったりしないように注意してください。ライザー傾斜 (「調整可能な角度プラットフォーム」) オプションは、最終的な微調整 (必要な場合) を除き、常に平らな状態を維持してください。
- 突き出した積載の下には立たないでください。
- 表面に段差がある場所や傾斜 (大きなスロープ) では使用しないでください。
- 装置を積み重ねないでください。
- 薬物やアルコールの影響がある状態で操作を行ってはなりません。
- 踏み台をリフト・ツールに立てかけて支えてはなりません (このツールを使用した高さでの作業に対して認定された手順に従うものに特定のあそびが設けられている場合を除く)。
- 倒れる危険があります。プラットフォームが上がった状態で装置を押ししたり寄り掛かったりしてはなりません。
- 人を持ち上げるためのプラットフォームや階段として使用してはなりません。人を乗せるためのものではありません。
- リフトのどの部分にも立ってはなりません。階段ではありません。
- マストに登ってはなりません。
- 損傷あるいは誤動作しているリフト・ツール・マシンを操作してはなりません。
- プラットフォームの下には、押し潰されたり挟まったりする危険な場所があります。装置を下ろす場合は、必ず人や障害物がない場所で行ってください。作業中は、手足に十分に注意してください。

- フォークではありません。パレット・トラック、ジャック、あるいはフォーク・リフトを使用して、むき出しのリフト・ツール・マシンを持ち上げたり移動したりしてはなりません。
- マストはプラットフォームより高い位置まで伸びます。天井の高さ、ケーブル・トレイ、スプリンクラー、電灯、およびその他の頭上にある物に注意してください。
- 装置を上げた状態でリフト・ツール・マシンから離れないでください。
- 装置が動作しているときは、手、指、衣類に十分に注意してください。
- ウィンチは、手の力のみで回転させてください。ウィンチ・ハンドルを片手で回すのが困難である場合は、荷重が大きすぎる可能性が高いです。プラットフォーム・トラベルの最上部または最下部を超えてウィンチを回さないでください。過度に巻き戻すと、ハンドルが外れてケーブルが損傷します。下げたり巻き戻したりする場合は、常にハンドルを保持してください。ウィンチ・ハンドルを離す前に、ウィンチが装置を保持していることを必ず確認してください。
- ウィンチの事故は、重傷の原因となる可能性があります。人を動かすためのものではありません。装置を引き上げる際には、クリック音が聞こえることを確認してください。ハンドルを離す前に、ウィンチが所定の位置にロックされていることを確認してください。このウィンチで作業する前に、手順を示すページをお読みください。絶対にウィンチが勝手に巻き戻ることがないようにしてください。ウィンチが勝手に回転すると、ケーブルが不規則にウィンチ・ドラムの周囲に巻かれたり、ケーブルが損傷したり、重傷の原因となる可能性があります。
- このツールは、IBM サービス担当員が使用するために、適切に維持する必要があります。IBM は、操作の前に状態を検査し、保守履歴を確認します。担当者は、不足がある場合に、このツールを使用しない権利を有します。(C048)

NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE の電源および配線の情報

以下のコメントは、NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE 準拠として指定された IBM サーバーに適用されます。

装置は、以下での設置に適しています。

- ネットワーク通信設備
- NEC (National Electrical Code) が適用される場所

この装置のイントラビルディング・ポートは、イントラビルディングまたは屋外に露出していない配線またはケーブル接続にのみ適しています。この装置のイントラビルディング・ポートを OSP (屋外施設) やその配線に接続されているインターフェースの金属部と接続しないでください。これらのインターフェースは、イントラビルディング・インターフェース (GR-1089-CORE 記載のタイプ 2 ポートまたはタイプ 4 ポート) としてのみ使用するよう設計されており、屋外に露出した OSP 配線とは分離する必要があります。1 次保護装置を追加しても、これらのインターフェースと OSP 配線の金属部の接続を十分に保護することはできません。

注: すべてのイーサネット・ケーブルは、シールドされ、両端が接地されている必要があります。

AC 電源システムに、外部サージ保護装置 (SPD) を使用する必要はありません。

DC 電源システムは、分離 DC 帰還 (DC-I) 設計を採用しています。DC バッテリー帰還端子をシャーシまたはフレーム・アースに接続しないでください。

DC 電源システムは、GR-1089-CORE に記載されているとおり、Common Bonding Network (CBN (共通ボンディング・ネットワーク)) に設置されることを意図したものです。

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、 9223-42H、または 9223-42S サーバーのコントロール・ パネルおよびコントロール・パネル・ディスプレイ

IBM Power® System S914 (9009-41A および 9009-41G)、IBM Power System S924 (9009-42A および 9009-42G)、IBM Power System H924 (9223-42H)、または IBM Power System H924S (9223-42S) サーバーのコントロール・パネルおよびコントロール・パネル・ディスプレイの取り外しおよび再取り付けについて説明します。

1 ページの図 1 および 2 ページの図 2 は、コントロール・パネル **(A)** とコントロール・パネル・ディスプレイ **(B)** を示しています。




図 1. ラック・マウント型システムのコントロール・パネル




図 2. スタンドアロン・システムのコントロール・パネル

少なくとも 1 つのコントロール・パネル・ディスプレイが備わっている必要があります。

- コントロール・パネル・ディスプレイは、スタンドアロン型タワー・システムでは必須です。
- ラック・マウント型システムでは、そのラック内のシステムの 1 つにコントロール・パネル・ディスプレイが必要です。

- 複数のラックに複数のシステムが取り付けられている場合、システムが含まれているラックごとに、少なくとも1つのコントロール・パネル・ディスプレイが必要です。

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S のコントロール・パネルの取り外しおよび再取り付け

IBM Power System S914 (9009-41A および 9009-41G)、IBM Power System S924 (9009-42A および 9009-42G)、IBM Power System H924 (9223-42H)、または IBM Power System H924S (9223-42S) サーバーのコントロール・パネルの取り外しおよび再取り付けについて説明します。

このタスクについて

注: このフィーチャーの取り外しまたは取り替えは、お客様が行う作業です。この作業は、お客様自身で行うこともできますが、サービス・プロバイダーに依頼することもできます。この作業に関して、サービス・プロバイダーがお客様に費用を請求させていただく場合があります。

システムが ハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されている場合は、HMC を使用して、システム内の部品を修復します。手順については、HMC を使用した部品の修復 (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm) を参照してください。

HMC がない場合は、以下の手順を実行して、コントロール・パネルの取り外しおよび再取り付けを行います。

コントロール・パネルの取り外しおよび再取り付けを行うための 9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムの準備

コントロール・パネルの取り外しおよび再取り付けを行うためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 作業を行う部品およびシステムを識別します。手順については、[部品の識別](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) を参照してください。
エンクロージャーの青の識別 LED を使用して、システムを見つけます。システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
2. システムを停止します。手順については、[システムの停止](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) を参照してください。
3. 電源コードにラベルを付けて、システム装置から切り離します。
[4 ページの図 3](#) または [5 ページの図 4](#) を参照してください。

注:

- このシステムは、2 つ以上の電源装置を装備している場合があります。取り外し手順および再取り付け手順でシステムの電源オフが必要な場合は、システムの電源がすべて完全に切断されていることを確認してください。
- 電源コード **(B)** は、面ファスナー **(A)** を使用してシステムに固定されています。電源コードを切り離した後でシステムを保守位置に置く場合は、必ずファスナーを外してください。




図 3. ラック・マウント型サーバーからの電源コードの取り外し





図 4. スタンドアロン型サーバーからの電源コードの取り外し

(L003)



または



または




または



または





危険：複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

4. ラック・マウント型システムの場合は、前面カバーを引いてシステムから取り外します。カバーには、より簡単につかむことができるくぼみ **(A)** があります。[7 ページの図 5](#) を参照してください。




図 5. 前面カバーの取り外し

5. スタンドアロン・システムの場合、以下のステップを実行して前面のカバーおよびドアを取り外します。

- a) 前面ドアの鍵をロックに差し込みます (8 ページの図 6 を参照)。鍵を左 (反時計方向) にひねって、ドアをアンロックします。水平方向がロック状態で、垂直方向がアンロック状態です。前面ドアを開きます。




図 6. 前面ドアのアンロック

- b) 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
- c) カバー・ラッチを左 (反時計方向) にひねってカバーをアンロックします (9 ページの図 7 を参照)。
垂直方向がロック状態で、水平方向がアンロック状態です。




図 7. 前面カバー・ラッチのオープン

- d) [10 ページの図 8](#) に示すように、カバーをシステムから引き離します。
カバーには、より簡単につかむことができるくぼみがあります。




図 8. 前面カバーの取り外し

6. ラック・マウント型システムの場合、サイド・ラッチ **(A)** を開き、ラッチを引いてシステム装置をサービス位置まで完全にスライドさせると、スライドがカチッと音を立てて所定の場所に収まり、システム装置をしっかりと保持します。ラッチの内側のねじがラックに固定されていないことを確認します。次の図を参照してください。

ケーブル・マネジメント・アームを固定している面ファスナーを取り外します。ケーブル・マネジメント・アームが自由に動くことを確認します。システム装置を引いて保守位置に入れる際に、システムの背面のケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしていないことを確認してください。

ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合は、ドロワーまたはフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。




図 9. サイド・ラッチのリリース

7. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを取り付けます。ご使用のシステムでは、システムの前面および背面に ESD ジャックがあります (以下の図を参照)。ESD リスト・ストラップのプラグを ESD ジャックに差し込みます。



重要：

- 静電気の放電 (ESD) によるハードウェアの損傷を防ぐために、ESD リスト・ストラップを、ご使用のハードウェアの前面の ESD ジャック、背面 ESD ジャック、または塗装されていない金属面に接触させます。

- ESD リスト・ストラップ使用時は、電気機器のすべての安全手順に従います。ESD リスト・ストラップは静電気を制御するために使用するものです。これは、電気機器を使用または電気機器で作業を行う際に、感電するリスクを増大するものでも、低減するものでもありません。
- ESD リスト・ストラップがない場合は、製品を ESD パッケージから取り出して、ハードウェアの取り付けまたは取り替えを行う直前に、システムの塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒以上触れてください。




図 10. ESD プラグの位置


8. 保守アクセス・カバーを取り外します。

ラック・マウント型システムの場合は、以下のステップを実行します。13 ページの図 11 を参照してください。



重要: 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- リリース・ラッチ (A) を、示されている方向に押して、保守カバーのラッチをリリースします。
- カバー (B) をスライドさせて、システム装置から外します。保守アクセス・カバーの前面が上部フレームの引っ張りを通ったら、カバーを持ち上げてシステム装置から離します。



P9HAJ605-2


図 11. ラック・マウント型システムからの保守アクセス・カバーの取り外し

スタンドアロン・システムの場合は、以下のステップを実行します。14 ページの図 12 を参照してください。



重要: 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- a. リリース・ラッチ (A) を、示されている方向に押して、ラッチをリリースします。
- b. カバー (B) をスライドさせて、システム装置から外します。保守アクセス・カバーの最前部が上部のフレーム棚を通り過ぎたら、カバーを持ち上げてシステム装置から外します。




P9HAJ704-1

図 12. 保守アクセス・カバーの取り外し

9. トラステッド・プラットフォーム・モジュール・カードのプッシュボタン **(A)** を押し下げたまま保持して、障害のある部品の識別 LED を活動化します (以下の図を参照)。

LED **(B)** が点灯していることを確認します。これは、識別 LED に十分な電力が通電していることを表します。LED **(B)** が点灯していない場合は、サービス・ラベルを使用することにより、ロケーション・コードを使用して物理ロケーションを見つけます。



P9HAJ612-1

図 13. 識別 LED の活動化

10. オレンジ色の障害 LED (A) を調べ、障害のあるコントロール・パネルを確認します (16 ページの図 14 および 17 ページの図 15 を参照)。





図 14. ラック・マウント型システムのコントロール・パネル LED の位置



P9HBC548-0

図 15. スタンドアロン・システムのコントロール・パネル LED の位置

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムからのコントロール・パネルの取り外し

コントロール・パネルを取り外すには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. ラック・マウント型システムの場合、コントロール・パネル (A) をブラケットに固定しているねじ (B) を緩めます (18 ページの図 16 を参照)。




図 16. ラック・マウント型システムのブラケットからのコントロール・パネルの取り外し

3. スタンドアロン・システムの場合は、以下のステップを実行します。

- a) コントロール・パネルをシステムに固定しているねじ **(A)** を取り外し (19 ページの図 17 を参照)、コントロール・パネルを上回転させて上部タブ **(B)** を解放します。




図 17. スタンドアロン・システムからのコントロール・パネルのねじの取り外し
 b) コントロール・パネルを左に回転させて、システムから取り外します (20 ページの図 18 を参照)。




図 18. スタンドアロン・システムからのコントロール・パネルの取り外し

4. コントロール・パネル **(A)** をケーブル **(B)** から切り離します (21 ページの図 19 または 22 ページの図 20 を参照)。




図 19. ラック・マウント型システムのケーブルからのコントロール・パネルの切り離し




図 20. スタンドアロン・システムのケーブルからのコントロール・パネルの切り離し

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムでのコントロール・パネルの再取り付け

コントロール・パネルを再取り付けするには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. コントロール・パネル (A) をコントロール・パネル・ケーブル (B) に接続します (23 ページの図 21 または 24 ページの図 22 を参照)。




図 21. ラック・マウント型システムのコントロール・パネルおよびケーブルの接続





図 22. スタンドアロン・システムのコントロール・パネルおよびケーブルの接続

3. ラック・マウント型システムの場合、ねじ **(B)** を使用して、コントロール・パネル **(A)** をブラケットに取り付けます (25 ページの図 23 を参照)。

コントロール・パネルのピンがブラケットの穴に位置合わせされていることを確認します。



- 図 23. ラック・マウント型システムのブラケットへのコントロール・パネルの再取り付け
4. スタンドアロン・システムの場合は、以下のステップを実行します。
- a) コントロール・パネルを右に回転させて、システムに再取り付けします (26 ページの図 24 を参照)。




図 24. スタンドアロン・システムでのコントロール・パネルの再取り付け

- b) コントロール・パネルを上回転させて上部タブ **(A)** を固定し (27 ページの図 25 を参照)、コントロール・パネルをシステムに固定するねじ **(B)** を再取り付けします。




図 25. スタンドアロン・システムへのコントロール・パネルの固定

コントロール・パネルの取り外しおよび再取り付け後に操作を行うための 9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムの準備


コントロール・パネルの取り外しおよび再取り付け後の操作のためにシステムを準備するには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 保守アクセス・カバーを再度取り付けます。

ラック・マウント型システムの場合は、以下のステップを実行します。28 ページの図 26 を参照してください。

- a. カバー (A) をスライドさせて、システム装置に取り付けます。
- b. リリース・ラッチ (B) を、示されている方向へ押して閉じます。




P9HAJ606-2

図 26. 保守アクセス・カバーの取り付け

スタンドアロン・システムの場合は、以下のステップを実行します。[29 ページの図 27](#) を参照してください。

- カバー **(B)** をスライドさせて、示されているシステム装置に取り付けます。
- ラッチ・リリース **(A)** を、示されている方向に押して、閉じます。



P9HAJ705-1

図 27. 保守アクセス・カバーの取り付け

3. ラック・マウント型システムの場合、青色のレール安全ラッチ **(A)** を、[30 ページの図 28](#) に示されているように内側に押してアンロックします。
 ケーブル・マネジメント・アームが自由に動くことを確認します。装置を押して操作位置に入れる際に、装置の背面のケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしていないことを確認してください。




図 28. システムの操作位置への設置

4. ラック・マウント型システムの場合、両方のリリース・ラッチでシステムが所定の位置にロックされるまで、システム装置 **(B)** をラック内に押し戻します (前の図を参照)。
面ファスナーを、ケーブルの周囲でなく、ケーブル・マネジメント・アームの後部に巻いて、ケーブル・マネジメント・アームを固定します。
5. ラック・マウント型システムの場合、前面カバー **(A)** が所定の場所にきちんと収まるまで、慎重に押し戻します。
カバーには、より簡単につかむことができるくぼみがあります。位置合わせピン **(B)** を使用して、システムにカバーを固定します (31 ページの図 29 を参照)。




図 29. 前面カバーの取り付け

6. スタンドアロン・システムの場合、以下のステップを実行して前面のカバーおよびドアを取り付けます。
 - a) 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
 - b) 32 ページの図 30 に示すように、2 つのカバー・タブ (A) がベース・プレート (B) のスロットに収まるように、カバーを位置合わせします。




図 30. 前面カバーおよび前面ドアの取り付け

- c) カバーをシステムの方に上向きに回転させて、リリース・ラッチをそれぞれのスロットに収めます。
- d) カバー・ラッチを右 (時計回り) にひねってカバーをロックします (33 ページの図 31 を参照)。
垂直方向がロック状態で、水平方向がアンロック状態です。




図 31. 前面カバー・ラッチのクローズ

- e) 前面ドアを閉じます。前面ドアの鍵をロックに差し込みます (34 ページの図 32 を参照)。鍵を右 (時計回り) にひねって、ドアをロックします。水平方向がロック状態で、垂直方向がアンロック状態です。




図 32. 前面ドアのロックング

7. ラベルを使用して、電源コード **(A)** をシステム装置に再接続します。

面ファスナー **(B)** を使用して電源コード **(A)** をシステムに固定します (35 ページの図 33 または 36 ページの図 34 を参照)。




図 33. ラック・マウント型システムへの電源コードの接続




図 34. スタンドアロン・システムへの電源コードの接続
8. 次の図に示すように、電源 LED (A) が明滅していることを確認します。




図 35. コントロール・パネルの LED

9. システムを始動します。手順については、[システムの始動 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm) を参照してください。
10. 識別 LED をオフにします。手順については、[識別 LED の非活動化 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) を参照してください。

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S のコントロール・パネル・ディスプレイの取り外しおよび再取り付け

IBM Power System S914 (9009-41A および 9009-41G)、IBM Power System S924 (9009-42A および 9009-42G)、IBM Power System H924 (9223-42H)、または IBM Power System H924S (9223-42S) サーバーのコントロール・パネル・ディスプレイの取り外しおよび再取り付けについて説明します。

このタスクについて

注: このフィーチャーの取り外しまたは取り替えは、お客様が行う作業です。この作業は、お客様自身で行うこともできますが、サービス・プロバイダーに依頼することもできます。この作業に関して、サービス・プロバイダーがお客様に費用を請求させていただく場合があります。

システムが ハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されている場合は、HMC を使用して、システム内の部品を修復します。手順については、[HMC を使用した部品の修復 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm) を参照してください。

HMC がない場合は、以下の手順を実行して、コントロール・パネル・ディスプレイの取り外しおよび再取り付けを行います。

コントロール・パネル・ディスプレイの取り外しおよび再取り付けを行うための 9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムの準備

コントロール・パネル・ディスプレイの取り外しおよび再取り付けを行うためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. 作業を行う部品およびシステムを識別します。手順については、[部品の識別 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) を参照してください。

エンクロージャーの青の識別 LED を使用して、システムを見つけます。システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。

2. コントロール・パネル・ディスプレイは、システム電源がオンの状態で取り替えることができます。修復操作を完了するためにシステムの電源をオフにするよう選択した場合は、以下のステップを実行してください。
 - a) システムを停止します。手順については、システムの停止 (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) を参照してください。
3. ラック・マウント型システムの場合は、前面カバーを引いてシステムから取り外します。カバーには、より簡単につかむことができるくぼみ **(A)** があります。38 ページの図 36 を参照してください。




図 36. 前面カバーの取り外し

4. スタンドアロン・システムの場合、以下のステップを実行して前面のカバーおよびドアを取り外します。
 - a) 前面ドアの鍵をロックに差し込みます (39 ページの図 37 を参照)。鍵を左 (反時計方向) にひねって、ドアをアンロックします。水平方向がロック状態で、垂直方向がアンロック状態です。前面ドアを開きます。




図 37. 前面ドアのアンロック

- b) 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
- c) カバー・ラッチを左 (反時計方向) にひねってカバーをアンロックします ([40 ページの図 38](#) を参照)。
垂直方向がロック状態で、水平方向がアンロック状態です。




図 38. 前面カバー・ラッチのオープン

- d) [41 ページの図 39](#) に示すように、カバーをシステムから引き離します。
カバーには、より簡単につかむことができるくぼみがあります。




図 39. 前面カバーの取り外し

5. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを取り付けます。ご使用のシステムでは、システムの前面および背面に ESD ジャックがあります (以下の図を参照)。ESD リスト・ストラップのプラグを ESD ジャックに差し込みます。



重要：

- 静電気の放電 (ESD) によるハードウェアの損傷を防ぐために、ESD リスト・ストラップを、ご使用のハードウェアの前面の ESD ジャック、背面 ESD ジャック、または塗装されていない金属面に接触させます。
- ESD リスト・ストラップ使用時は、電気機器のすべての安全手順に従います。ESD リスト・ストラップは静電気を制御するために使用するものです。これは、電気機器を使用または電気機器で作業を行う際に、感電するリスクを増大するものでも、低減するものでもありません。
- ESD リスト・ストラップがない場合は、製品を ESD パッケージから取り出して、ハードウェアの取り付けまたは取り替えを行う直前に、システムの塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒以上触れてください。




図 40. ESD プラグの位置

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムからのコントロール・パネル・ディスプレイの取り外し

コントロール・パネル・ディスプレイを取り外すには、この手順のステップを実行します。

このタスクについて

少なくとも 1 つのコントロール・パネル・ディスプレイが備わっている必要があります。

- コントロール・パネル・ディスプレイは、スタンドアロン型タワー・システムでは必須です。
- ラック・マウント型システムでは、そのラック内のシステムの 1 つにコントロール・パネル・ディスプレイが必要です。
- 複数のラックに複数のシステムが取り付けられている場合、システムが含まれているラックごとに、少なくとも 1 つのコントロール・パネル・ディスプレイが必要です。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. タブ **(B)** を引いて、コントロール・パネル・ディスプレイ **(A)** を取り外します。43 ページの図 41




図 41. コントロール・パネル・ディスプレイの取り外し

3. コントロール・パネル・ディスプレイを別のシステムに移動する場合は、ディスプレイをフィラーに置き換えます (44 ページの図 42 を参照)。
フィラーの上から、前面カバーにプラスチックのカバーも置くことができます。




図 42. ディスプレイ・フィラーの挿入

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムでのコントロール・パネル・ディスプレイの再取り付け

コントロール・パネル・ディスプレイを再取り付けするには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 必要に応じて、タブ **(B)** を使用してディスプレイ・フィラー **(A)** を取り外します (45 ページの図 43 を参照)。

前面カバーにプラスチックのカバーがある場合は、ディスプレイが見えるように、プラスチックのカバーを取り外します。




図 43. ディスプレイ・フィラーの取り外し

3. **注:** 古いコントロール・パネル・ディスプレイを取り外した後は、必ず少なくとも 30 秒待ってから、新規ディスプレイを取り付けてください。

コントロール・パネル・ディスプレイをハウジングに押し入れて挿入します (46 ページの図 44 を参照)。音を立てて所定の場所に収まります。




図 44. コントロール・パネル・ディスプレイの挿入

P9HBC514-0

コントロール・パネル・ディスプレイの取り外しおよび再取り付け後に操作を行うための 9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムの 準備

コントロール・パネル・ディスプレイの取り外しおよび再取り付け後の操作のためにシステムを準備するには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 電源コードを取り外した場合は、保守対象のシステムにすべての電源コードを接続します。
3. 修復操作を完了するためにサーバーの電源をオフにする必要があった場合は、システムを始動します。手順については、[システムの始動 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm) を参照してください。
4. 識別 LED をオフにします。手順については、[識別 LED の非活動化 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) を参照してください。
5. 進行コードを調べてコントロール・パネル・ディスプレイが作動可能かどうかを検証します。
6. ラック・マウント型システムの場合、前面カバー **(A)** が所定の場所にきちんと収まるまで、慎重に押し込みます。

カバーには、より簡単につかむことができるくぼみがあります。位置合わせピン **(B)** を使用して、システムにカバーを固定します (47 ページの図 45 を参照)。




図 45. 前面カバーの取り付け

7. スタンドアロン・システムの場合、以下のステップを実行して前面のカバーおよびドアを取り付けます。
 - a) 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
 - b) 48 ページの図 46 に示すように、2 つのカバー・タブ (A) がベース・プレート (B) のスロットに収まるように、カバーを位置合わせします。




図 46. 前面カバーおよび前面ドアの取り付け

- c) カバーをシステムの方角に上向きに回転させて、リリース・ラッチをそれぞれのスロットに収めます。
- d) カバー・ラッチを右 (時計回り) にひねってカバーをロックします (49 ページの図 47 を参照)。
垂直方向がロック状態で、水平方向がアンロック状態です。




図 47. 前面カバー・ラッチのクローズ

- e) 前面ドアを閉じます。前面ドアの鍵をロックに差し込みます (50 ページの図 48 を参照)。鍵を右 (時計回り) にひねって、ドアをロックします。水平方向がロック状態で、垂直方向がアンロック状態です。




図 48. 前面ドアのロックング

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S のコントロール・パネル・ケーブル

IBM Power System S914 (9009-41A および 9009-41G)、IBM Power System S924 (9009-42A および 9009-42G)、IBM Power System H924 (9223-42H)、または IBM Power System H924S (9223-42S) サーバーのコントロール・パネル・ケーブルの取り外しおよび再取り付けについて説明します。

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S のコントロール・パネル・ケーブルの取り外しおよび再取り付け

IBM Power System S914 (9009-41A および 9009-41G)、IBM Power System S924 (9009-42A および 9009-42G)、IBM Power System H924 (9223-42H)、または IBM Power System H924S (9223-42S) サーバーのコントロール・パネル・ケーブルの取り外しおよび再取り付けについて説明します。

このタスクについて

注: このフィーチャーの取り外しまたは取り替えは、お客様が行う作業です。この作業は、お客様自身で行うこともできますが、サービス・プロバイダーに依頼することもできます。この作業に関して、サービス・プロバイダーがお客様に費用を請求させていただく場合があります。

システムが ハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されている場合は、HMC を使用して、システム内の部品を修復します。手順については、[HMC を使用した部品の修復 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm) を参照してください。

HMC がない場合は、以下の手順を実行して、コントロール・パネル・ケーブルの取り外しおよび再取り付けを行います。

コントロール・パネル・ケーブルの取り外しおよび再取り付けを行うための 9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムの準備

コントロール・パネル・ケーブルの取り外しおよび再取り付けを行うためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. システムを停止します。手順については、[システムの停止 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) を参照してください。
2. 作業を行う部品およびシステムを識別します。手順については、[部品の識別 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) を参照してください。
エンクロージャーの青の識別 LED を使用して、システムを見つけます。システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
3. 青の LED を使用して、目的のサーバーを識別します。
システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
4. 電源コードにラベルを付けて、システム装置から切り離します。
[52 ページの図 49](#) または [53 ページの図 50](#) を参照してください。

注:

- このシステムは、2 つ以上の電源装置を装備している場合があります。取り外し手順および再取り付け手順でシステムの電源オフが必要な場合は、システムの電源がすべて完全に切断されていることを確認してください。
- 電源コード **(B)** は、面ファスナー **(A)** を使用してシステムに固定されています。電源コードを切り離した後でシステムを保守位置に置く場合は、必ずファスナーを外してください。




図 49. ラック・マウント型サーバーからの電源コードの取り外し





図 50. スタンドアロン型サーバーからの電源コードの取り外し

(L003)



または



または




または



または





危険：複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

5. ラック・マウント型システムの場合は、前面カバーを引いてシステムから取り外します。カバーには、より簡単につかむことができるくぼみ **(A)** があります。55 ページの図 51 を参照してください。




図 51. 前面カバーの取り外し

6. スタンドアロン・システムの場合、以下のステップを実行して前面のカバーおよびドアを取り外します。

- a) 前面ドアの鍵をロックに差し込みます (56 ページの図 52 を参照)。鍵を左 (反時計方向) にひねって、ドアをアンロックします。水平方向がロック状態で、垂直方向がアンロック状態です。前面ドアを開きます。




図 52. 前面ドアのアンロック

- b) 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
- c) カバー・ラッチを左 (反時計方向) にひねってカバーをアンロックします (57 ページの図 53 を参照)。
垂直方向がロック状態で、水平方向がアンロック状態です。




図 53. 前面カバー・ラッチのオープン

- d) [58 ページの図 54](#) に示すように、カバーをシステムから引き離します。
カバーには、より簡単につかむことができるくぼみがあります。




図 54. 前面カバーの取り外し

7. ラック・マウント型システムの場合、サイド・ラッチ **(A)** を開き、ラッチを引いてシステム装置をサービス位置まで完全にスライドさせると、スライドがカチッと音を立てて所定の場所に収まり、システム装置をしっかりと保持します。ラッチの内側のねじがラックに固定されていないことを確認します。

次の図を参照してください。

ケーブル・マネジメント・アームを固定している面ファスナーを取り外します。ケーブル・マネジメント・アームが自由に動くことを確認します。システム装置を引いて保守位置に入れる際に、システムの背面のケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしていないことを確認してください。

ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合は、ドロワーまたはフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。




図 55. サイド・ラッチのリリース

8. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを取り付けます。ご使用のシステムでは、システムの前面および背面に ESD ジャックがあります (以下の図を参照)。ESD リスト・ストラップのプラグを ESD ジャックに差し込みます。



重要:

- 静電気の放電 (ESD) によるハードウェアの損傷を防ぐために、ESD リスト・ストラップを、ご使用のハードウェアの前面の ESD ジャック、背面 ESD ジャック、または塗装されていない金属面に接触させます。

- ESD リスト・ストラップ使用時は、電気機器のすべての安全手順に従います。ESD リスト・ストラップは静電気を制御するために使用するものです。これは、電気機器を使用または電気機器で作業を行う際に、感電するリスクを増大するものでも、低減するものでもありません。
- ESD リスト・ストラップがない場合は、製品を ESD パッケージから取り出して、ハードウェアの取り付けまたは取り替えを行う直前に、システムの塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒以上触れてください。




図 56. ESD プラグの位置


9. 保守アクセス・カバーを取り外します。

ラック・マウント型システムの場合は、以下のステップを実行します。61 ページの図 57 を参照してください。



重要: 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- リリース・ラッチ (A) を、示されている方向に押して、保守カバーのラッチをリリースします。
- カバー (B) をスライドさせて、システム装置から外します。保守アクセス・カバーの前面が上部フレームの出っ張りを通ったら、カバーを持ち上げてシステム装置から離します。



P9HAJ605-2


図 57. ラック・マウント型システムからの保守アクセス・カバーの取り外し

スタンドアロン・システムの場合は、以下のステップを実行します。62 ページの図 58 を参照してください。



重要: 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- a. リリース・ラッチ (A) を、示されている方向に押して、ラッチをリリースします。
- b. カバー (B) をスライドさせて、システム装置から外します。保守アクセス・カバーの最前部が上部のフレーム棚を通り過ぎたら、カバーを持ち上げてシステム装置から外します。



P9HAJ704-1


図 58. 保守アクセス・カバーの取り外し

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムからのコントロール・パネル・ケーブルの取り外し

コントロール・パネル・ケーブルを取り外すには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. ラック・マウント型システムの場合、エア・バッフル (A) をまっすぐ持ち上げます (63 ページの図 59 を参照)。
スタンドアロン・システムの場合、エア・バッフル (A) をまっすぐ取り外します (64 ページの図 60 を参照)。
エア・バッフルを裏返して、清潔なエリアに置きます。



P9HAJ607-2

図 59. ラック・マウント型システムからのエア・バッフルの取り外し




図 60. スタンドアロン・システムからのエア・バッフルの取り外し

3. コントロール・パネル・ケーブルをシステム・バックプレーンから引き抜きます (65 ページの図 61 または 66 ページの図 62 を参照)。

シャーシに向って、コネクタは左方の前面角にあります。プラグの近くにあるケーブル・カバーを使用して、システム・バックプレーンからケーブルをシステム・バックプレーンから引くことができます。






図 61. ラック・マウント型システムのシステム・バックプレーンからのコントロール・パネル・ケーブルの切り離し




P9HBC540-0

図 62. スタンドアロン・システムのシステム・バックプレーンからのコントロール・パネル・ケーブルの切り離し

4. ラック・マウント型システムの場合、コントロール・パネル **(A)** をブラケットに固定しているねじ **(B)** を緩めます (67 ページの図 63 を参照)。



- 図 63. ラック・マウント型システムのブラケットからのコントロール・パネルの取り外し
5. ラック・マウント型システムの場合、ブラケット **(B)** をシステムの側面に固定しているねじ **(A)** を取り外し (68 ページの図 64 を参照)、ブラケットを取り外します。



- 図 64. ラック・マウント型システムからのコントロール・パネル・ブラケットの取り外し
6. スタンドアロン・システムの場合は、以下のステップを実行します。
- a) コントロール・パネルをシステムに固定しているねじ **(A)** を取り外し (69 ページの図 65 を参照)、コントロール・パネルを上回転させて上部タブ **(B)** を解放します。




図 65. スタンドアロン・システムからのコントロール・パネルのねじの取り外し
 b) コントロール・パネルを左に回転させて、システムから取り外します (70 ページの図 66 を参照)。





図 66. スタンドアロン・システムからのコントロール・パネルの取り外し


7. コントロール・パネルおよびケーブルをシステムから取り外します (71 ページの図 67 または 72 ページの図 68 を参照)。

ケーブルは、システムの前面方向へ取り外します。ケーブルを取り外す際に、コンポーネントに当たらないようにしてください。必要に応じて、ケーブルの取り外しに役立つように、左端のストレージ・ドライブのいくつかにラベルを付けて取り外します。



P9HBC506-0

図 67. ラック・マウント型システムからのコントロール・パネルおよびケーブルの取り外し



- 図 68. スタンドアロン・システムからのコントロール・パネルおよびケーブルの取り外し
8. コントロール・パネル **(A)** をケーブル **(B)** から切り離します (73 ページの図 69 または 74 ページの図 70 を参照)。




図 69. ラック・マウント型システムのケーブルからのコントロール・パネルの切り離し




図 70. スタンドアロン・システムのケーブルからのコントロール・パネルの切り離し

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムでのコントロール・パネル・ケーブルの再取り付け

コントロール・パネル・ケーブルを再取り付けするには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. コントロール・パネル (A) をコントロール・パネル・ケーブル (B) に接続します (75 ページの図 71 または 76 ページの図 72 を参照)。




図 71. ラック・マウント型システムのコントロール・パネルおよびケーブルの接続





図 72. スタンドアロン・システムのコントロール・パネルおよびケーブルの接続

3. ラック・マウント型システムの場合、コントロール・パネルとケーブルをシステムに挿入します (77 ページの図 73 および 78 ページの図 74 を参照)。

必要に応じて、ケーブルをシャーシの側面に沿って配線できるように、2 つまたは 3 つの左端ドライブにラベルを付けて取り外します。経路を通してケーブルを配線し、コンポーネントにケーブルが当たらないように注意しながら、シャーシの側面に沿って走らせます。



P9HBC509-0

図 73. ラック・マウント型システムのコントロール・パネルおよびケーブルの挿入




図 74. ラック・マウント型システムのコントロール・パネル・ケーブルの進路

4. スタンドアロン・システムの場合、コントロール・パネルとケーブルをシステムに挿入します (79 ページの図 75 および 80 ページの図 76 を参照)。

ディスク・ドライブ・バックプレーンの横の経路に沿ってケーブルを通します。経路に沿ってケーブルをクリップに固定します。




図 75. スタンドアロン・システムのコントロール・パネルおよびケーブルの挿入




図 76. スタンドアロン・システムのコントロール・パネル・ケーブルの進路

5. ラック・マウント型システムの場合、2つのねじ **(A)** を使用して、ブラケット **(B)** をシステムの側面に取り付けます (81 ページの図 77 を参照)。




図 77. コントロール・パネル・ブラケットの再取り付け

6. ラック・マウント型システムの場合、ねじ **(B)** を使用して、コントロール・パネル **(A)** をブラケットに取り付けます (82 ページの図 78 を参照)。

コントロール・パネルのピンがブラケットの穴に位置合わせされていることを確認します。




図 78. ラック・マウント型システムのブラケットへのコントロール・パネルの再取り付け
7. スタンドアロン・システムの場合は、以下のステップを実行します。
a) コントロール・パネルを右に回転させて、システムに再取り付けします (83 ページの図 79 を参照)。





図 79. スタンドアロン・システムでのコントロール・パネルの再取り付け

- b) コントロール・パネルを上回転させて上部タブ **(A)** を固定し (84 ページの図 80 を参照)、コントロール・パネルをシステムに固定するねじ **(B)** を再取り付けします。



- 図 80. スタンドアロン・システムへのコントロール・パネルの固定
8. コントロール・パネル・ケーブルをシステム・バックプレーンに接続します (85 ページの図 81 または 86 ページの図 82 を参照)。




図 81. ラック・マウント型システムのシステム・バックプレーンへのコントロール・パネル・ケーブルの接続





図 82. スタンドアロン・システムのシステム・バックプレーンへのコントロール・パネル・ケーブルの接続

9. コントロール・パネル・ケーブルの交換中にドライブを取り外した場合は、ラベルを使用してドライブを再取り付けします。
10. ラック・マウント型システムの場合、エア・バッフル (A) をまっすぐ下げて元の場所に戻し、シャーシに入れます (87 ページの図 83 を参照)。

スタンドアロン・システムの場合、エア・バッフル (A) をまっすぐシャーシの横に入れます (88 ページの図 84 を参照)。

前面フラップが前面シャーシの下に押し込まれていることを確認します。



P9HAJ608-2

図 83. ラック・マウント型システムのエア・バッフルの再取り付け




図 84. スタンドアロン・システムのエア・バッフルの再取り付け

コントロール・パネル・ケーブルの取り外しおよび再取り付け後に操作を行うための 9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムの 準備

コントロール・パネル・ケーブルの取り外しおよび再取り付け後の操作のためにシステムを準備するには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 保守アクセス・カバーを再度取り付けます。

ラック・マウント型システムの場合は、以下のステップを実行します。89 ページの図 85 を参照してください。

- a. カバー (A) をスライドさせて、システム装置に取り付けます。
- b. リリース・ラッチ (B) を、示されている方向へ押して閉じます。





図 85. 保守アクセス・カバーの取り付け

スタンドアロン・システムの場合は、以下のステップを実行します。[90 ページの図 86](#) を参照してください。

- a. カバー **(B)** をスライドさせて、示されているシステム装置に取り付けます。
- b. ラッチ・リリース **(A)** を、示されている方向に押して、閉じます。



P9HAJ705-1

図 86. 保守アクセス・カバーの取り付け

3. ラック・マウント型システムの場合、青色のレール安全ラッチ **(A)** を、[91 ページの図 87](#) に示されているように内側に押してアンロックします。

ケーブル・マネジメント・アームが自由に動くことを確認します。装置を押して操作位置に入れる際に、装置の背面のケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしていないことを確認してください。




図 87. システムの操作位置への設置

4. ラック・マウント型システムの場合、両方のリリース・ラッチでシステムが所定の位置にロックされるまで、システム装置 **(B)** をラック内に押し戻します (前の図を参照)。
面ファスナーを、ケーブルの周囲でなく、ケーブル・マネジメント・アームの後部に巻いて、ケーブル・マネジメント・アームを固定します。
5. ラック・マウント型システムの場合、前面カバー **(A)** が所定の場所にきちんと収まるまで、慎重に押し戻します。
カバーには、より簡単につかむことができるくぼみがあります。位置合わせピン **(B)** を使用して、システムにカバーを固定します (92 ページの図 88 を参照)。




図 88. 前面カバーの取り付け

6. スタンドアロン・システムの場合、以下のステップを実行して前面のカバーおよびドアを取り付けます。
 - a) 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
 - b) 93 ページの図 89 に示すように、2 つのカバー・タブ (A) がベース・プレート (B) のスロットに収まるように、カバーを位置合わせします。




図 89. 前面カバーおよび前面ドアの取り付け

- c) カバーをシステムの方に上向きに回転させて、リリース・ラッチをそれぞれのスロットに収めます。
- d) カバー・ラッチを右 (時計回り) にひねってカバーをロックします (94 ページの図 90 を参照)。
垂直方向がロック状態で、水平方向がアンロック状態です。




図 90. 前面カバー・ラッチのクローズ

- e) 前面ドアを閉じます。前面ドアの鍵をロックに差し込みます (95 ページの図 91 を参照)。鍵を右 (時計回り) にひねって、ドアをロックします。水平方向がロック状態で、垂直方向がアンロック状態です。




図 91. 前面ドアのロックング

7. ラベルを使用して、電源コード **(A)** をシステム装置に再接続します。

面ファスナー **(B)** を使用して電源コード **(A)** をシステムに固定します (96 ページの図 92 または 97 ページの図 93 を参照)。




図 92. ラック・マウント型システムへの電源コードの接続




図 93. スタンドアロン・システムへの電源コードの接続

8. 次の図に示すように、電源 LED (A) が明滅していることを確認します。




図 94. コントロール・パネルの LED

9. システムを始動します。手順については、[システムの始動 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm) を参照してください。
10. 識別 LED をオフにします。手順については、[識別 LED の非活動化 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) を参照してください。

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S のコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外しおよび再取り付け

IBM Power System S914 (9009-41A および 9009-41G)、IBM Power System S924 (9009-42A および 9009-42G)、IBM Power System H924 (9223-42H)、または IBM Power System H924S (9223-42S) サーバーのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外しおよび再取り付けについて説明します。

このタスクについて

注: このフィーチャーの取り外しまたは取り替えは、お客様が行う作業です。この作業は、お客様自身で行うこともできますが、サービス・プロバイダーに依頼することもできます。この作業に関して、サービス・プロバイダーがお客様に費用を請求させていただく場合があります。

システムが ハードウェア管理コンソール (HMC) によって管理されている場合は、HMC を使用して、システム内の部品を修復します。手順については、[HMC を使用した部品の修復 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_hmc_repair.htm) を参照してください。

HMC がない場合は、以下の手順を実行して、コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外しおよび再取り付けを行います。

コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外しおよび再取り付けを行うための 9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムの準備

コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外しおよび再取り付けを行うためにシステムを準備するには、以下の手順のステップを実行します。

手順

1. システムを停止します。手順については、[システムの停止 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) を参照してください。

2. 作業を行う部品およびシステムを識別します。手順については、部品の識別 (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/sal.htm) を参照してください。
エンクロージャの青の識別 LED を使用して、システムを見つけます。システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
3. 青の LED を使用して、目的のサーバーを識別します。
システムのシリアル番号が、サービスの対象となるシリアル番号と一致していることを確認します。
4. 電源コードにラベルを付けて、システム装置から切り離します。
99 ページの図 95 または 100 ページの図 96 を参照してください。

注：

- このシステムは、2 つ以上の電源装置を装備している場合があります。取り外し手順および再取り付け手順でシステムの電源オフが必要な場合は、システムの電源がすべて完全に切断されていることを確認してください。
- 電源コード **(B)** は、面ファスナー **(A)** を使用してシステムに固定されています。電源コードを切り離した後でシステムを保守位置に置く場合は、必ずファスナーを外してください。




図 95. ラック・マウント型サーバーからの電源コードの取り外し





図 96. スタンドアロン型サーバーからの電源コードの取り外し

(L003)



または



または




または



または





危険: 複数の電源コード。この製品は複数の AC 電源コードや複数の DC 電源ケーブルを備えていることがあります。危険な電圧をすべて除去するために、すべての電源コードと電源ケーブルを切り離してください。(L003)

5. ラック・マウント型システムの場合は、前面カバーを引いてシステムから取り外します。カバーには、より簡単につかむことができるくぼみ **(A)** があります。[102 ページの図 97](#) を参照してください。




図 97. 前面カバーの取り外し

6. スタンドアロン・システムの場合、以下のステップを実行して前面のカバーおよびドアを取り外します。

- a) 前面ドアの鍵をロックに差し込みます (103 ページの図 98 を参照)。鍵を左 (反時計方向) にひねって、ドアをアンロックします。水平方向がロック状態で、垂直方向がアンロック状態です。前面ドアを開きます。




図 98. 前面ドアのアンロック

- b) 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
- c) カバー・ラッチを左 (反時計方向) にひねってカバーをアンロックします (104 ページの図 99 を参照)。
垂直方向がロック状態で、水平方向がアンロック状態です。




図 99. 前面カバー・ラッチのオープン

- d) [105 ページの図 100](#) に示すように、カバーをシステムから引き離します。
カバーには、より簡単につかむことができるくぼみがあります。




図 100. 前面カバーの取り外し

7. ラック・マウント型システムの場合、サイド・ラッチ **(A)** を開き、ラッチを引いてシステム装置をサービス位置まで完全にスライドさせると、スライドがカチッと音を立てて所定の場所に収まり、システム装置をしっかりと保持します。ラッチの内側のねじがラックに固定されていないことを確認します。

次の図を参照してください。

ケーブル・マネジメント・アームを固定している面ファスナーを取り外します。ケーブル・マネジメント・アームが自由に動くことを確認します。システム装置を引いて保守位置に入れる際に、システムの背面のケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしていないことを確認してください。

ラック・スタビライザー・ブラケットがラックに取り付けられていない場合は、ドロワーまたはフィーチャーを引き出したり、取り付けたりしないでください。一度に複数のドロワーを引き出さないでください。一度に複数のドロワーを引き出すと、ラックが不安定になる可能性があります。




図 101. サイド・ラッチのリリース

8. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを取り付けます。ご使用のシステムでは、システムの前面および背面に ESD ジャックがあります (以下の図を参照)。ESD リスト・ストラップのプラグを ESD ジャックに差し込みます。



重要:

- 静電気の放電 (ESD) によるハードウェアの損傷を防ぐために、ESD リスト・ストラップを、ご使用のハードウェアの前面の ESD ジャック、背面 ESD ジャック、または塗装されていない金属面に接触させます。

- ESD リスト・ストラップ使用時は、電気機器のすべての安全手順に従います。ESD リスト・ストラップは静電気を制御するために使用するものです。これは、電気機器を使用または電気機器で作業を行う際に、感電するリスクを増大するものでも、低減するものでもありません。
- ESD リスト・ストラップがない場合は、製品を ESD パッケージから取り出して、ハードウェアの取り付けまたは取り替えを行う直前に、システムの塗装されていない金属面に少なくとも 5 秒以上触れてください。




図 102. ESD プラグの位置


9. 保守アクセス・カバーを取り外します。

ラック・マウント型システムの場合は、以下のステップを実行します。[108 ページの図 103](#) を参照してください。



重要: 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- リリース・ラッチ **(A)** を、示されている方向に押して、保守カバーのラッチをリリースします。
- カバー **(B)** をスライドさせて、システム装置から外します。保守アクセス・カバーの前面が上部フレームの出っ張りを通ったら、カバーを持ち上げてシステム装置から離します。



P9HAJ605-2


図 103. ラック・マウント型システムからの保守アクセス・カバーの取り外し

スタンドアロン・システムの場合は、以下のステップを実行します。109 ページの図 104 を参照してください。



重要: 保守アクセス・カバーを取り付けずにシステムを 10 分を超えて稼働させると、システム電源がオンになり、システム・コンポーネントを損傷する可能性があります。

- リリース・ラッチ (A) を、示されている方向に押して、ラッチをリリースします。
- カバー (B) をスライドさせて、システム装置から外します。保守アクセス・カバーの最前部が上部のフレーム棚を通り過ぎたら、カバーを持ち上げてシステム装置から外します。



P9HAJ704-1


図 104. 保守アクセス・カバーの取り外し

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムからのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外し

コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルを取り外すには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. ラック・マウント型システムの場合、エア・バッフル **(A)** をまっすぐ持ち上げます ([110 ページの図 105](#) を参照)。
スタンドアロン・システムの場合、エア・バッフル **(A)** をまっすぐ取り外します ([111 ページの図 106](#) を参照)。
エア・バッフルを裏返して、清潔なエリアに置きます。



P9HAJ607-2

図 105. ラック・マウント型システムからのエア・バッフルの取り外し




図 106. スタンドアロン・システムからのエア・バッフルの取り外し

3. サーバーに RDX ドライブがある場合、RDX ドッキング・ステーションを部分的に取り外します。
 - a) RDX ドッキング・ステーションのラッチを、[112 ページの図 107](#) に示されている矢印方向へ押し上げます。
 - b) RDX ドッキング・ステーションをスライドさせて、システムから約 2.5 cm 離します。




図 107. RDX ドッキング・ステーションの部分的取り外し

4. コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルをシステム・バックプレーンから引き抜きます ([113 ページの図 108](#) または [114 ページの図 109](#) を参照)。




図 108. ラック・マウント型システムのシステム・バックプレーンからのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの切り離し




図 109. スタンドアロン・システムのシステム・バックプレーンからのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの切り離し

5. タブ **(B)** を引いて、コントロール・パネル・ディスプレイ **(A)** を取り外します。 [115 ページの図 110](#)




図 110. コントロール・パネル・ディスプレイの取り外し

6. ラック・マウント型システムの場合、コントロール・パネル・ディスプレイ・ホルダーをシャーシに固定している 2 つのねじ **(A)** を取り外します ([116 ページの図 111](#) を参照)。




図 111. ラック・マウント型システムのブラケットからのコントロール・パネル・ディスプレイ・ホルダーの取り外し

7. スタンドアロン・システムの場合、コントロール・パネル・ディスプレイ・ホルダーをシャーシに固定している 2 つのねじ **(A)** を取り外します (116 ページの図 111 を参照)。

コントロール・パネル・ディスプレイ・ハウジングおよびケーブルをシステムから取り外します。ケーブルを取り外す際に、コンポーネントに当たらないようにしてください。





図 112. ラック・マウント型システムのブラケットからのコントロール・パネル・ディスプレイ・ホルダーの取り外し

8. ラック・マウント型システムの場合、コントロール・パネル・ディスプレイ・ホルダーを開きます (118 ページの図 113 を参照)。



- 図 113. ラック・マウント型システムのコントロール・パネル・ディスプレイ・ホルダーのオープン
9. ラック・マウント型システムの場合、コントロール・パネル・ディスプレイ・ハウジングおよびケーブルをシステムから取り外します ([119 ページの図 114](#) を参照)。
 ケーブルを取り外す際に、コンポーネントに当たらないようにしてください。




図 114. ラック・マウント型システムのコントロール・パネル・ディスプレイ・ハウジングおよびケーブルの取り外し

10. ラック・マウント型システムの場合、2つのねじ **(A)** を使用して、コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルをハウジングから取り外します ([120 ページの図 115](#) を参照)。




図 115. ラック・マウント型システムのハウジングからのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外し

9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムでのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの再取り付け

コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルを再取り付けするには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. ラック・マウント型システムの場合、2つのねじ **(A)** を使用して、コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルをハウジングに取り付けます (121 ページの図 116 を参照)。




図 116. ラック・マウント型システムのハウジングへのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り付け

3. ラック・マウント型システムの場合、コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルをシステムに挿入します ([122 ページの図 117](#)、[123 ページの図 118](#)、[124 ページの図 119](#)、および [125 ページの図 120](#) を参照)。

経路を通してケーブルを配線し、コンポーネントにケーブルが当たらないように注意しながら、シャーシの側面に沿って走らせます。




図 117. ラック・マウント型システムのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの挿入




図 118. ラック・マウント型システムのシャーシ内でのこの穴を通したケーブル配線




図 119. ラック・マウント型システムのコントロール・パネル・ディスプレイ・ホルダーのクローズ




図 120. ラック・マウント型システムのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの進路

4. スタンドアロン・システムの場合、コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルをシステムに挿入します (126 ページの図 121 および 127 ページの図 122 を参照)。
 - a) システムの内側にケーブルの遊びがある場合は、ケーブルがファンの邪魔にならないように、127 ページの図 122 に示す方向へ引きます。
5. 2 つのねじ **(A)** を使用して、コントロール・パネル・ディスプレイ・ハウジングをシステムに固定します (126 ページの図 121 を参照)。




図 121. スタンドアロン・システムのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの挿入




図 122. スタンドアロン・システムのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの進路

6. コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルをシステム・バックプレーンに接続します ([128 ページの図 123](#) を参照)。




図 123. ラック・マウント型システムのシステム・バックプレーンへのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの接続





図 124. スタンドアロン・システムのシステム・バックプレーンへのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの接続

7. ラック・マウント型システムの場合、2つのねじを使用して、コントロール・パネル・ディスプレイ・ホルダーをシステムに取り付けます ([130 ページの図 125](#) を参照)。



- 図 125. ラック・マウント型システムへのコントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの固定
8. サーバーに RDX ドッキング・ステーションがある場合、その RDX ドッキング・ステーションが所定の場所にラッチで固定されるまで押し戻してシステムに入れます (131 ページの図 126 を参照)。




図 126. RDX ドッキング・ステーションの再取り付け

9. コントロール・パネル・ディスプレイをハウジングに押し入れて挿入します (132 ページの図 127 を参照)。音を立てて所定の場所に収まります。





図 127. コントロール・パネル・ディスプレイの挿入

10. ラック・マウント型システムの場合、エア・バッフル (A) をまっすぐ下げて元の場所に戻し、シャーシに入れます ([133 ページの図 128](#) を参照)。

スタンドアロン・システムの場合、エア・バッフル (A) をまっすぐシャーシの横に入れます ([134 ページの図 129](#) を参照)。

前面フラップが前面シャーシの下に押し込まれていることを確認します。



P9HAJ608-2

図 128. ラック・マウント型システムのエア・バッフルの再取り付け




図 129. スタンドアロン・システムのエア・バッフルの再取り付け

コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外しおよび再取り付け後に操作を行うための 9009-41A、9009-41G、9009-42A、9009-42G、9223-42H、または 9223-42S システムの準備


コントロール・パネル・ディスプレイ・ケーブルの取り外しおよび再取り付け後の操作のためにシステムを準備するには、この手順のステップを実行します。

手順

1. 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
2. 保守アクセス・カバーを再度取り付けます。

ラック・マウント型システムの場合は、以下のステップを実行します。135 ページの図 130 を参照してください。

- a. カバー (A) をスライドさせて、システム装置に取り付けます。
- b. リリース・ラッチ (B) を、示されている方向へ押して閉じます。




P9HAJ606-2

図 130. 保守アクセス・カバーの取り付け

スタンドアロン・システムの場合は、以下のステップを実行します。[136 ページの図 131](#) を参照してください。

- a. カバー **(B)** をスライドさせて、示されているシステム装置に取り付けます。
- b. ラッチ・リリース **(A)** を、示されている方向に押して、閉じます。



P9HAJ705-1

図 131. 保守アクセス・カバーの取り付け

3. ラック・マウント型システムの場合、青色のレール安全ラッチ (A) を、[137 ページの図 132](#) に示されているように内側に押してアンロックします。

ケーブル・マネジメント・アームが自由に動くことを確認します。装置を押して操作位置に入れる際に、装置の背面のケーブルが引っ掛かったり巻きついたりしていないことを確認してください。




図 132. システムの操作位置への設置

4. ラック・マウント型システムの場合、両方のリリース・ラッチでシステムが所定の位置にロックされるまで、システム装置 **(B)** をラック内に押し戻します (前の図を参照)。
面ファスナーを、ケーブルの周囲でなく、ケーブル・マネジメント・アームの後部に巻いて、ケーブル・マネジメント・アームを固定します。
5. ラック・マウント型システムの場合、前面カバー **(A)** が所定の場所にきちんと収まるまで、慎重に押し戻します。
カバーには、より簡単につかむことができるくぼみがあります。位置合わせピン **(B)** を使用して、システムにカバーを固定します (138 ページの図 133 を参照)。




図 133. 前面カバーの取り付け

6. スタンドアロン・システムの場合、以下のステップを実行して前面のカバーおよびドアを取り付けます。
 - a) 静電気放電 (ESD) リスト・ストラップを着用していること、および ESD クリップのプラグが接地されているジャックに差し込まれているか、またはクリップが塗装されていない金属面に接続されていることを確認します。そうでない場合は、ここで行ってください。
 - b) [139 ページの図 134](#) に示すように、2 つのカバー・タブ (A) がベース・プレート (B) のスロットに収まるように、カバーを位置合わせします。




図 134. 前面カバーおよび前面ドアの取り付け

- c) カバーをシステムの方に上向きに回転させて、リリース・ラッチをそれぞれのスロットに収めます。
- d) カバー・ラッチを右 (時計回り) にひねってカバーをロックします (140 ページの図 135 を参照)。
垂直方向がロック状態で、水平方向がアンロック状態です。




図 135. 前面カバー・ラッチのクローズ

- e) 前面ドアを閉じます。前面ドアの鍵をロックに差し込みます (141 ページの図 136 を参照)。鍵を右 (時計回り) にひねって、ドアをロックします。水平方向がロック状態で、垂直方向がアンロック状態です。




図 136. 前面ドアのロックング

7. ラベルを使用して、電源コード **(A)** をシステム装置に再接続します。

面ファスナー **(B)** を使用して電源コード **(A)** をシステムに固定します (142 ページの図 137 または 143 ページの図 138 を参照)。




図 137. ラック・マウント型システムへの電源コードの接続




図 138. スタンドアロン・システムへの電源コードの接続

8. システムを始動します。手順については、[システムの始動 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustartsys.htm) を参照してください。
9. 識別 LED をオフにします。手順については、[識別 LED の非活動化 \(www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm\)](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/p9haj_turn_off_identify_led.htm) を参照してください。
10. 進行コードを調べてコントロール・パネル・ディスプレイが作動可能かどうかを検証します。

特記事項

本書は米国が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒 103-8510

東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号

日本アイ・ビー・エム株式会社

法務・知的財産

知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任は適用されないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

記載されている性能データとお客様事例は、例として示す目的でのみ提供されています。実際の結果は特定の構成や稼働条件によって異なります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述は、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

表示されている IBM の価格は IBM が小売り価格として提示しているもので、現行価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、類似する個人や企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

本書に示されている図や仕様は、IBM の書面による許可を得ずにその一部または全部を複製してはなりません。

IBM は、示されている特定のマシンを対象として本書を作成しています。その他の使用および使用結果については、IBM は何ら保証責任を負いません。

IBM のコンピューター・システムには、破壊または損失したデータが検出されない危険性を減少するために設計されたメカニズムが含まれています。しかし、この危険性をゼロにすることはできません。不意の停電によるシステムの休止やシステム障害、電力の変動または停電、もしくはコンポーネント障害を経験するユーザーは、停電または障害が起きた時刻もしくはその近辺で行われたシステム操作とセーブまたは転送されたデータの正確性を検証する必要があります。さらに、ユーザーはそのような不安定で危機的な状況で操作されたデータを信頼する前に、独自のデータ検証手順を確立する必要があります。ユーザーはシステムおよび関連ソフトウェアに適用できる更新情報または修正がないか、定期的に IBM の Web サイトをチェックする必要があります。

通信規制の注記

This product may not be certified in your country for connection by any means whatsoever to interfaces of public telecommunications networks. Further certification may be required by law prior to making any such connection. Contact an IBM representative or reseller for any questions.

本製品は、電気通信事業者の通信回線との責任分界点への、直接的な接続を想定した認定取得作業を行っていません。そのような接続を行うには、電気通信事業者による事前検査等が必要となる場合があります。ご不明な点については、IBM 担当員または販売店にお問い合わせください。

IBM Power Systems サーバーのアクセシビリティ機能

アクセシビリティ機能は、運動障害または視覚障害など身体に障害を持つユーザーが情報技術コンテンツを快適に使用できるようにサポートします。

概説

IBM Power Systems サーバーには、次の主なアクセシビリティ機能が組み込まれています。

- キーボードのみによる操作
- スクリーン・リーダーを使用する操作

IBM Power Systems サーバーでは、最新の W3C 標準 [WAI-ARIA 1.0](http://www.w3.org/TR/wai-aria/) (www.w3.org/TR/wai-aria/) が [US Section 508](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) および [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.0](http://www.w3.org/TR/WCAG20/) (www.w3.org/TR/WCAG20/) に準拠するように使用されています。アクセシビリティ機能を利用するためには、最新リリースのスクリーン・リーダーに加えて、IBM Power Systems サーバーでサポートされている最新の Web ブラウザーを使用してください。

IBM Knowledge Center に用意されている IBM Power Systems サーバーのオンライン製品資料は、アクセシビリティに対応しています。IBM Knowledge Center のアクセシビリティ機能は、[IBM Knowledge Center](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/help#accessibility) のヘルプの『アクセシビリティ』セクション (www.ibm.com/support/knowledgecenter/help#accessibility) で説明されています。

キーボード・ナビゲーション

この製品では、標準ナビゲーション・キーが使用されています。

インターフェース情報

IBM Power Systems サーバーのユーザー・インターフェースには、1 秒当たり 2 回から 55 回明滅するコンテンツはありません。

IBM Power Systems サーバーの Web ユーザー・インターフェースは、コンテンツの適切なレンダリング、および使用可能なエクスペリエンスの提供を、カスケード・スタイル・シートに依存しています。アプリケーションは、視覚障害者が、ハイコントラスト・モードを含め、システム表示形式の設定を使用するた

めに同等の仕組みを提供します。フォント・サイズの制御は、デバイスまたは Web ブラウザーの設定を使用して行うことができます。

IBM Power Systems サーバーの Web ユーザー・インターフェースには、アプリケーションの機能領域に迅速にナビゲートできる WAI-ARIA ナビゲーション・ランドマークが組み込まれています。

ベンダー・ソフトウェア

IBM Power Systems サーバーには、IBM の使用許諾契約書の適用外である特定のベンダー・ソフトウェアが組み込まれています。IBM では、それら製品のアクセシビリティ機能については、何ら保証責任を負いません。ベンダーの製品に関するアクセシビリティ情報については、該当のベンダーにお問い合わせください。

関連したアクセシビリティ情報

標準の IBM ヘルプ・デスクおよびサポートの各 Web サイトに加え、IBM では、聴覚障害を持つユーザーまたは聴覚機能が低下しているユーザーが販売サービスやサポート・サービスにアクセスするのに使用できる TTY 電話サービスを用意しています。

TTY サービス
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(北アメリカ内)

アクセシビリティに対する IBM の取り組みについて詳しくは、[IBM アクセシビリティ \(www.ibm.com/able\)](http://www.ibm.com/able) を参照してください。

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項

サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品 (「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エンド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のために、Cookie をはじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。

この「ソフトウェア・オファリング」は、Cookie もしくはその他のテクノロジーを使用して個人情報を収集することはありません。

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場合、お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求も含まれますがそれらには限られません。

このような目的での Cookie を含む様々なテクノロジーの使用の詳細については、『[IBM プライバシー・ステートメント](https://www.ibm.com/jp-ja/privacy)』 (<https://www.ibm.com/jp-ja/privacy>)、およびセクション『クッキー、ウェブ・ビーコン、その他のテクノロジー』の『[IBM オンライン・プライバシー・ステートメント](https://www.ibm.com/jp-ja/privacy/details)』 (<https://www.ibm.com/jp-ja/privacy/details>) を参照してください。

商標

IBM、IBM ロゴおよび ibm.com® は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、Web 上で「[Copyright and trademark information](#)」をご覧ください。

クラス A 表示

以下のクラス A 表示は、POWER9 プロセッサを搭載した IBM サーバーおよびそのフィーチャーに適用されます。ただし、フィーチャー情報で電磁適合性 (EMC) クラス B として指定されている場合は除きます。

モニターを装置に取り付ける場合は、モニターと一緒に提供された指定のモニター・ケーブルおよび電波障害抑制装置を使用してください。

Canada Notice

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

European Community and Morocco Notice

This product is in conformity with the protection requirements of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

This product may cause interference if used in residential areas. Such use must be avoided unless the user takes special measures to reduce electromagnetic emissions to prevent interference to the reception of radio and television broadcasts.

Warning: This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment this equipment may cause radio interference.

Germany Notice

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road

Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 (0) 800 225 5426
email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) の特記事項

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値: Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

この表示は、20 A/相以下の製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

この表示は、20 A/相 (単相) を超える製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器 (高調波発生機器) です。

- 回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

この表示は、20 A/相 (3 相) を超える製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器 (高調波発生機器) です。

- 回路分類 : 5 (3 相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

一般財団法人 VCCI 協会 (VCCI) の特記事項

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Korea Notice

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

People's Republic of China Notice

声 明
此为 A 级产品, 在生活环境中,
该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下, 可能需要用户对其
干扰采取切实可行的措施。

Russia Notice

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу A.
В жилых помещениях оно может создавать
радиопомехи, для снижения которых необходимы
дополнительные меры

Taiwan Notice

警告使用者：
此為甲類資訊技術設備，
於居住環境中使用時，可
能會造成射頻擾動，在此
種情況下，使用者會被要
求採取某些適當的對策。

IBM Taiwan Contact Information:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

United States Federal Communications Commission (FCC) Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM-authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or

by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, NY 10504

Contact for FCC compliance information only: fccinfo@us.ibm.com

クラス B 表示

以下のクラス B 表示は、フィーチャー取り付け情報で電磁適合性 (EMC) クラス B として指定されているフィーチャーに適用されます。

モニターを装置に取り付ける場合は、モニターと一緒に提供された指定のモニター・ケーブルおよび電波障害抑制装置を使用してください。

Canada Notice

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

European Community and Morocco Notice

This product is in conformity with the protection requirements of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

German Notice

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany

Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B

一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) の特記事項

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値: Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

この表示は、20 A/相以下の製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

この表示は、20 A/相 (単相) を超える製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器 (高調波発生機器) です。

- 回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

この表示は、20 A/相 (3 相) を超える製品に適用されます。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器 (高調波発生機器) です。

- 回路分類 : 5 (3 相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

一般財団法人 VCCI 協会 (VCCI) の特記事項

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Taiwan Notice

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

United States Federal Communications Commission (FCC) Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an IBM-authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM-authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Contact for FCC compliance information only: fccinfo@us.ibm.com

使用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

適用可能性: これらの条件は、IBM Web サイトのすべてのご利用条件に追加されるものです。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾を得ずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾を得ずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示したりすることはできません。

権利: ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入 関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態 で 提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。

