

## 5400-L10追加機能設定方法

注意) 下記作業は、技術員の項目です。

十分注意して行なっていただくと共に、下図に「技術員用」と表示された項目の値は変更しないでください。

### 1. 設定手順

プリンターの操作パネルの「印刷中断」スイッチを押して「印刷中断」状態にしてください。

「初期設定」スイッチと「テスト」スイッチを同時に5秒以上押すと、液晶表示部に「OTHER SETTING」と表示されます。

「初期設定」スイッチを何度か押して、指定したい機能の番号を表示させます。(下図参照)

「微調」もしくは「微調」スイッチを押して、設定したい値に変更します。

「入力」スイッチを押してから「印刷取り消し」スイッチを押すと、設定情報がプリンターに書き込まれ、自動的に再起動します。

### 2. 各設定項目に関する情報

No.	設定項目	メッセージ		説明
		上段	下段	
1~5	技術員用(使用不可)			
6	ユーロ記号印刷	EURO MARK SELECT	DISABLE* ENABLE	半角文字コード0x7Fにユーロ記号を追加する。
7~10	技術員用(使用不可)			
11~13	Telnet5250E接続時のiSeriesとの再接続時間間隔の設定			下図参照
14	技術員用(使用不可)			
15	pingをiSeriesに発行しない	LAN OPTION 8	DISABLE* ENABLE	Telnet5250E接続において、定期的にiSeriesにpingを発行してiSeriesの稼働を確認する。
16~25	技術員用(使用不可)			
26	8LPI用フォントの選択	8LPI FONT	HEIGHT 22* HEIGHT 18	8LPI用のフォントを22x22ドット・フォントか18x24ドット・フォントかを選択する。

\*: 工場出荷値

Telnet5250E接続時のiSeriesとの再接続時間間隔の設定

秒	LAN OPTION		
	4	5	6
10	Enable	Disable	Disable
20	Disable	Enable	Disable
40	Enable	Enable	Disable
80	Disable	Disable	Enable
160	Enable	Disable	Enable
320	Disable	Enable	Enable
640	Enable	Enable	Enable