

خطاب معلومات الشحن لتصحيحات PTF الى
IBM i

IBM

الفصل 1. خطاب معلومات الشحن لتصحيحات PTF الى IBM i

مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية الى IBM i
تعليمات التركيب
SF99740 للمستوى 22125
كود مجموعة البرامج: C2125740
النسخة 7 الاصدار 4.0

آخر تحديث لتعليمات مجموعة برامج PTF التراكمية: 05/24/2022

ملاحظة: النسخة عبر الإنترنت من هذه الوثيقة تعد هي أحدث نسخة. يجب افتراض أن أي نسخة مطبوعة أصبحت متقدمة ولا يتم استخدامها ما لم يتم التحقق من أن تاريخ آخر تحديث يطابق ذلك المعروض في النسخة عبر الإنترنت.

المعلومات المتضمنة بهذه الوثيقة كانت قائمة في الوقت الذي اتبعت به مجموعة برامج PTF التراكمية. نوصيك بالحصول على أحدث المعلومات **(بما في ذلك نسخة تعليمات التركيب الأكثر تفصيلا اذا أردت)** التي يمكن ايجادها من خلال عنوان URL التالي:

<https://www.ibm.com/support/pages/node/667567>

PSP SF98740 تقوم بعمل كشف الى HIPER PTFs غير متضمن بمجموعة برامج PTF التراكمية وأي PTFs محددة بها عيب منذ أن تم اصدار مجموعة البرامج هذه.

سيتم استلام مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية بأحد النسق الثلاثة:

- تم التنزيل الكترونيا كملفات PTF فردية تم حفظها
 - تم التنزيل الكترونيا كملفات صور ضوئية
 - وسط تخزين ضوئي مادي (عندما لا يمكن تنزيلها الكترونيا)
- تعليمات التركيب المتضمنة بهذه الوثيقة سوف تقوم بارشادك من خلال خطوات التركيب اللازمة لكل نسق.

مراجعة خطابات التعريف لتصحيحات البرنامج PTF

بالنسبة لأي ترتيب PTF، قيل قيامك بتركيب PTFs يجب ان تقوم بمراجعة غطاء الرسالة لكل PTF تم تسليمها لأي تعليمات خاصة ربما يجب مراعاتها. عندما تقوم بطلب مجموعة البرامج PTF التراكمية الخاصة بك، يتم ارسال احداث مجموعات قاعدة بيانات PTF و HIPER الي جانب مجموعة برامج PTF التراكمية. يجب عليك مراجعة غطاء الخطابات الى PTFs المناسبه لنظام التشغيل الخاص بك . الأوامر اللازمة لنسخ وطباعة (أو عرض) غطاء خطابات PTF المتضمنة بأسفل.

1. نسخ غطاء خطابات PTF:

- استخدم وسط تخزين PTF وقم بالتسجيل مستخدما ملف مواصفات مستخدم موظف تأمين مثل QSECOFR.
- لنسخ جميع غطاء الخطابات من وسط التخزين للنظام الى PTFs التي ليست مطبقة بالفعل على نظامك، قم بادخال الأمر التالي:

```
CPYPTFCVR DEV(device_name) LICPGM(*ALL) SELECT(*NOTAPY)
```

- لنسخ غطاء خطاب معين من وسط التخزين للنظام الخاص بك، قم بادخال الأمر التالي:

```
CPYPTFCVR DEV(device_name) LICPGM(product_id) SELECT(ptf_id)
```

2. عرض أو طباعة غطاء خطاب PTF:

- يجب أن يتم نسخ غطاء خطابات PTF من وسط التخزين أولا قبل ان يتم عرضهم أو طباعتهم.
- لعرض أو طباعة غطاء خطاب لكل PTFs التي ليست مطبقة حاليا على النظام الخاص بك، أدخل أحد الأوامر التالية:

```
DSPPTFCVR LICPGM(*ALL) SELECT(*NOTAPY)  
DSPPTFCVR LICPGM(*ALL) SELECT(*NOTAPY) OUTPUT(*PRINT)
```

ملاحظة: يمكنك أيضا تحديد (CVRATR(*SPCINST) في أمر DSPPTFCVR لمشاهدة جميع غطاء الخطابات التي لها تعليمات خاصة.

- لعرض أو طباعة غطاء خطاب معين، قم بادخال أحد الأوامر التالية:

```
DSPPTFCVR LICPGM(product_id) SELECT(ptf_id)
DSPPTFCVR LICPGM(product_id) SELECT(ptf_id) OUTPUT(*PRINT)
```

- PTFs TC22125 هو خطاب تعريف مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية ويحتوي على كشف بكل تصحيحات PTFs للضمنة في مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية هذه. لعرض خطاب تعريف مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية، أدخل أحد الأوامر التالية:

```
DSPPTFCVR LICPGM(5770SS1) SELECT(TC22125)
DSPPTFCVR LICPGM(5770SS1) SELECT(TC22125) OUTPUT(*PRINT)
```

- 3. يمكنك أيضا مراجعة التعليمات الخاصة لتصحيحات PTF في المجموعات أو مجموعة البرامج التراكمية بنسق ملائم عبر الانترنت:

- مجموعة البرامج التراكمية: <https://www.ibm.com/support/pages/uid/nas4C2125740>
- مجموعة PTF HIPER: https://www.ibm.com/support/pages/uid/nas4SF99739_SI
- مجموعة PTF لقواعد البيانات: https://www.ibm.com/support/pages/uid/nas4SF99704_SI

يجب قراءة هذا أولا

1. قد يؤدي الفشل في اتباع هذه التعليمات الى الفشل في تشغيل النظام الخاص بك. اتبع التعليمات بدقة في كل مرة تقوم فيها بتركيب مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية.
 2. يجب تركيب مجموعات برامج تصحيحات PTF التراكمية للتركيب المناسب لتصحيحات PTF. لا يجب استخدام أية اختيارات تركيب ذات تطبيق مباشر لتركيب مجموعة البرامج هذه؛ خلاف ذلك، قد ينتج عن ذلك نتائج لا يمكن التنبؤ بها.
 3. معلومات تصحيحات PTF الأساسية: قد يؤدي تطبيق تصحيحات PTF في مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية الى الغاء اتاحة أو التحويل البياني للبرامج غير الفعالة التي تستخدم عناوين ذاكرة للنظام لم يتم تكوينها بواسطة برنامج ترجمة IBM®، بما في ذلك البرامج التي تتحكم في التقنية المصممة لتحديد السعة التفاعلية للمستويات التي تم شرائها. قد تكون تصحيحات PTF هذه هي المتطلبات الرئيسية لتصحيحات PTF المستقبلية. ومن خلال تطبيق تصحيحات PTF هذه، فانك ترخص وتوافق على ما سبق ذكره.
 4. تخضع كل من تصحيحات PTFs هذه لشروط اتفاقية الترخيص المصاحبة، أو للضمنة في، للبرامج الذي تقوم بالحصول على تصحيحات PTF هذه له. لا يتوافر لديك الصلاحية لتركيب أو استخدام أي من تصحيحات PTF هذه كجزء من البرنامج الذي يتوافر لديك وثيقة اثبات الحق الصحيحة له.
- SUBJECT TO ANY WARRANTIES WHICH CAN NOT BE EXCLUDED OR EXCEPT AS EXPLICITLY AGREED TO IN THE APPLICABLE LICENSE AGREEMENT OR AN APPLICABLE SUPPORT AGREEMENT, IBM MAKES NO WARRANTIES OR CONDITIONS EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON INFRINGEMENT, REGARDING EACH PTF
- يتم اتاحة اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق لك في شكل مطبوع و/أو يمكن مشاهدتها باستخدام أمر Work with Software (WRKSWAGR) CL
5. تنبيه لمستخدمي Content Manager OnDemand - 5770RD1. اذا كان قد تم تركيب Content Manager OnDemand 5770RD1 -، برجاء الرجوع الى <https://www.ibm.com/support/pages/node/404923> للحصول على أية تعليمات خاصة هامة.
 6. اذا كان قد تم استلام مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية هذه كوسط تخزين ضوئي فعلي، فانه يفضل بقوة تكوين كتالوج صور من وسط التخزين وتنفيذ عملية تركيب تصحيحات PTF من جهاز ضوئي ظاهري. قد يؤدي هذا الى تجنب حدوث عدة عمليات IPL أثناء عملية تركيب تصحيحات PTF.
 7. وقت التركيب التقريبي لمجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية هذه هو ساعة واحدة.
 8. لا بد من الحصول على نسخة احتياطية حالية للنظام الخاص بك قبل تطبيق هذه المجموعة من البرامج. اذا قمت بعمل نسخة احتياطية للنظام الخاص بك منذ آخر وقت قمت بتطبيق PTFs، فان هذه النسخة الاحتياطية مقبولة.
 9. اذا كنت تقوم بالتشغيل على مساحة التخزين A، قم بتنفيذ IPL عادي من مصدر IPL B. لتحديد مساحة العمل التي تقوم بالتشغيل منها، أكتب DSPPTF 5770999 واضغط Enter. في شاشة عرض حالة تصحيحات PTF، يتم تعريف مساحة التخزين في مجال مصدر عملية التحميل الأولي للبرنامج. #A#MACH هو مساحة التخزين A و#B#MACH هو مساحة التخزين B.
 10. هام: قم بشكل دائم بتطبيق أي تصحيحات PTFs للكود الداخلي المرخص به يتم تطبيقها مؤقتا على الجزء الخاص بك قبل تركيب مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية هذه:

11. تأكد من أنه تم تحديد نمط IPL ليكون عادي وقم بتسجيل الدخول باستخدام ملف بيانات تعريف مستخدم موظف السرية مثل QSECOFR.
12. لا تقم بالغاء أي خطوة بمجرد البدء. السماح لكل خطوة بالالتزام بصورة عادية.
13. قم بتحديد خطوات التركيب الملائمة بأسفل على أساس النسق الذي تسلمت به مجموعة برامج PTF التراكمية.
14. ستقوم عملية تركيب تصحيحات PTF بتطبيق تصحيحات PTFs التالية آليا مسبقا عند الاقتضاء: MF67819-5770999 و MF66517-5770999 و 5770SS1-SI76780. ملحوظة: سيتم عرض تصحيحات PTF التي يتطلب تطبيقها مسبقا بطريقة يدوية في مكان آخر في القسم اقرأ هذا أولا.
15. اذا كنت قد قمت بتغيير القيم المفترضة لأي من أوامر IBM باستخدام الأمر CHGCMDDFT، فان تطبيق مجموعة برامج هذه سيقوم بتغيير القيم المفترضة للأوامر ليعيده مرة أخرى للقيم المزودة لأية أوامر تم تضمينها في مجموعة برامج PTF هذه. قد يؤدي ذلك لتصرف الأوامر بطريقة مختلفة بعد تطبيق PTFs. توصي شركة IBM عند قيامك في أي وقت بتغيير القيمة المفترضة لأحد الأوامر التي في مكتبة IBM، أن تقوم بحفظ أوامر CHGCMDDFT في برنامج CL، وأن تقوم بتشغيل البرنامج بعد تطبيق PTFs لإعادة تطبيق القيم المفترضة للأوامر التي تم تهيئتها.
16. اذا كنت بالفعل قد قمت بتركيب MF99301-5770999 PTF، أو اذا كنت تقوم بتشغيل نظام مستقل أو كنت تعمل بأقسام متعددة يتم ادارتها بواسطة HMC، فيمكن تجاهل الوثيقة التالية. بخلاف ذلك، لتجنب تعلق IPL C6003962 المحتمل أثناء تطبيق MF99301 PTF، برجاء مراجعة الوثيقة التالية قبل تركيب مجموعة البرامج المتكاملة هذه: <https://www.ibm.com/support/pages/node/1137502>
17. اذا قام الأمر WRKPTFGRP بعرض أية مجموعات PTF بالحالة "Apply at next IPL"، فيوصى بقيامك بعمل IPL لاتمام تركيب PTF قبل تركيب مجموعة برامج PTF التكاملية هذه.
18. إذا كان القسم الخاص بك يحتوي على (5770-JS1) IBM Advanced Job Scheduler for i تم تركيبه، فقد يتم عرض رسائل MCH3601/CEE9901 في سجل عمل SCPF من عملية تركيب مجموعة البرامج هذه ويمكن تجاهلها بأمان.
19. إذا كان النظام الخاص بك يستخدم شاشة تحكم LAN الرئيسية، فإنه يوصى بأن تقوم بطلب وتركيب تصحيحات PTF 5770999-MF68103 أو إصدار لاحق قبل تركيب مجموعة البرامج هذه.

INSTALL FROM *SERVICE

إذا قمت باستلام مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية الكترونيا كملفات حفظ PTF منفردة، ارجع الى القسم INSTALL FROM *SERVICE في تعليمات التركيب التفصيلية.

التركيب من ملفات الصور الضوئية

استخدم هذه الخطوات عندما تكون قد قمت بطلب واستلام مجموعة برامج PTF التراكمية الكترونيا كملفات صور ضوئية:

1. قم بتكوين كتالوج الصور الخاص بك واطافة ملفات الصور الى الكتالوج. للحصول على معلومات عن كيفية تكوين كتالوج الصور ارجع الى http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i_74/rzam8/rzam8fixinstallimage.htm (IBM i 7.4) و IBM i 7.4 والبرامج ذات الصلة <استخدام تصحيحات البرامج> تركيب التصحيحات <الخطوة 3: اختيار سيناريو تركيب التصحيحات الخاصة بك> تركيب تصحيحات IBM i من كتالوج الصور (ixes from an image catalog).
2. قم بتحميل كتالوج الصور في الجهاز الضوئي الفعلي مستخدما الأمر التالي:

```
LODIMGCLG IMGCLG(ptfcatalog) DEV(OPTVRTxx) OPTION(*LOAD)
```

3. ادخل PTF GO واضغط مفتاح Enter.
4. قم بتحديد اختيار القائمة 8 واضغط مفتاح Enter.
5. اذا تم عرض شاشة العرض الخاصة بالاستمرار في تركيب PTF، اضغط على مفتاح Enter.
6. قم بمراجعة الاختيارات الملائمة والمذكرات التالية، بالأسفل، ثم أكمل اختيارات التركيب لشاشة تصحيحات البرنامج المؤقتة واضغط مفتاح Enter.

```
Device . . . . . OPTVRTxx (for example, OPTVRT01)
Automatic IPL . . . Y = Yes or N = No
Prompt for media . . . 1 or 3
Restart type . . . *SYS
Other options . . . Y = Yes
```

ملاحظة: اذا قمت باستلام PTF و/أو مجموعات كمفلات تم حفظها والتي تريد تركيبها في نفس الوقت كمجموعة برامج PTF التراكمية، اكتب 3 في رسالة الحث لجال وسط التخزين.

7. قم بمراجعة الاختيارات الملائمة والمذكرات التالية، بالأسفل، ثم أكمل شاشة اختيارات التركيب الأخرى واضغط مفتاح Enter.

```
Omit PTFs . . . N = No or Y = Yes
Apply type . . . 1 = Set all PTFs delayed
PTF type . . . 1 = All PTFs
Copy PTFs . . . N = No or Y = Yes
```

ملاحظة: اذا كنت تريد نسخ ملفات PTF التي تم حفظها وخطابات التغطية في *SERVICE بالنسبة الى PTFs التي لم يتم تطبيقها بالفعل، ادخل Y (نعم) في مجال نسخ PTFs. بخلاف ذلك، ادخل N (لا) ولن يتم نسخ ملفات PTF التي تم حفظها وخطابات التغطية.

ملاحظة: بناء على الاختيارات المحددة السابقة، قد لا تظهر بعض المجالات بالأعلى.

ملاحظة: اذا كان لديك PTFs لحذفها، ادخل Y في مجال الاختيارات الآخر واتبع التوجيهات المعروضة التالية. ارجع الى الملحق أ في قسم تعليمات التركيب المفصل في الغاء PTFs.

8. يعرض العرض البرامج للرخصة التي تحمل عليها PTFs. جميع وحدات التخزين التي تم تحميلها في كتالوج الصور تم تشغيلها آليا.

9. استمر مع قسم اتمام عملية التركيب.

التركيب من وسط تخزين ضوئي

استخدم هذه الخطوات عندما تكون قد قمت بطلب واستلام مجموعة برامج PTF التراكمية الكترونيا كمفلات صور ضوئية:

1. ادخل الأمر التالي واضغط مفتاح Enter.

```
CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(70)
```

هذه الخطوة تؤكد أن رسالة فاصل سوف تظهر اذا حدد النظام أنك لا بد أن تستخدم وحدة التخزين التالية. هام—اذا لم يكن هناك أي PTFs في وحدات التخزين الأخرى التي تناسب النظام الخاص بك، فان النظام لن يسألك عن وحدات التخزين الأخرى.

2. تأكد من تحميل وحدة التخزين 1 الخاصة بوسط تخزين مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية، بالتسمية للميزة C2125740_01، في قرص التشغيل المناسب لوسط التخزين الذي تقوم باستخدامه.

3. ادخل PTF GO واضغط مفتاح Enter.

4. قم بتحديد اختيار القائمة 8 واضغط مفتاح Enter.

5. اذا تم عرض شاشة العرض الخاصة بالاستمرار في تركيب PTF، اضغط على مفتاح Enter.

6. قم بمراجعة الاختيارات الملائمة والمذكرات التالية، بالأسفل، ثم أكمل اختيارات التركيب لشاشة تصحيحات البرنامج المؤقتة واضغط مفتاح Enter.

```
Device . . . . . OPTxx (for example, OPT01)
Automatic IPL . . . Y = Yes or N = No
Prompt for media . . . 2 or 3
Restart type . . . *SYS
Other options . . . Y = Yes
```

ملاحظة: قم بادخال 2 في رسالة الحث لجال وسط تخزين لتركيب HIPER ومجموعة قاعدة بيانات PTF سويما مع مجموعة برامج PTF التراكمية الخاصة بك.

اذا قمت باستلام PTF و/أو مجموعات كمفلات تم حفظها والتي تريد تركيبها في نفس الوقت كمجموعة برامج PTF التراكمية، اكتب 3 في رسالة الحث لجال وسط التخزين.

7. قم بمراجعة الاختيارات الملائمة والمذكرات التالية، بالأسفل، ثم أكمل شاشة اختيارات التركيب الأخرى واضغط مفتاح Enter.

```
Omit PTFs . . . N = No or Y = Yes
Apply type . . . 1 = Set all PTFs delayed
PTF type . . . 1 = All PTFs
Copy PTFs . . . N = No or Y = Yes
```

ملاحظة: اذا كنت تريد نسخ ملفات PTF التي تم حفظها وخطابات التغطية في *SERVICE بالنسبة الى PTFs التي لم يتم تطبيقها بالفعل، ادخل Y (نعم) في مجال نسخ PTFs. بخلاف ذلك، ادخل N (لا) ولن يتم نسخ ملفات PTF التي تم حفظها وخطابات التغطية.

ملاحظة: بناء على الاختيارات المحددة السابقة، قد لا تظهر بعض المجالات بالأعلى.

ملاحظة: إذا كان لديك PTFs لحذفها، ادخل Y في مجال الاختيارات الآخر واتبع التوجيهات المعروضة التالية. ارجع الى الملحق أ في قسم تعليمات التركيب المفصل في الغاء PTFs.

8. يعرض العرض البرامج الرخصة التي تحمل عليها PTFs.

- بعد تشغيل كل وحدة تخزين، سوف تتسلم رسالة لعرض وحدة التخزين التالية. قم بتحميل وحدة التخزين المشار إليها واستخدم الاختيار G للاستمرار.
- بعد تشغيل جميع وحدات التخزين المناسبة لمجموعة برامج PTF التراكمية، سوف يطلب منك آليا استخدام وحدة التخزين الأولى من وسط التخزين التالي المحدد لتركيب HIPER وقاعدة بيانات مجموعات PTF. قم بتحميل وحدة التخزين الأولى في المجموعة واستخدم الاختيار G للاستمرار.
- استمر في العرض لأي وحدات تخزين إضافية. عندما يتم تشغيل جميع مجموعات وحدات التخزين الخاصة بك، استخدم الاختيار X لاستكمال تركيب PTF.

ملاحظة: إذا كان هناك وحدات تخزين تحتوي على PTFs وهي غير مناسبة للنظام الخاص بك، فإن النظام لن يطلب منك استخدام وحدات التخزين هذه.

9. استمر مع قسم اتمام عملية التركيب.

استكمال عملية التركيب

استخدم الخطوات التالية لاتمام عملية التركيب.

1. إذا تم عرض شاشة تأكيد IPL لاتمام تركيب PTF:

- قم بانهاء كل الوظائف على النظام وقم بتنفيذ IPL بالنمط الطبيعي لمصدر IPL B. إذا كنت تقوم بالتركيب من ملفات صور ضوئية، لا تقم بحذف كتالوج الصور الا بعد اتمام IPL العادي التالي.
 - عند عرض شاشة العرض الخاصة ببدء الاتصال، استمر بالخطوة "4" بالصفحة 5.
2. إذا تم عرض شاشة عرض تأكيد IPL من أجل PTFs لتجديد التقنية:

- اضغط F10 لانهاء جميع المهام في النظام و IPL النظام. ملحوظة: إذا لم يمكن اجراء عملية IPL مباشرة، اضغط F12 لالغاء العملية. قم بجدولة اجراء عملية IPL للنظام في أقرب وقت ممكن.
- عند عرض شاشة تسجيل الدخول، إذا كنت تقوم بالتركيب من وسط ضوئي، قم بالعودة وبدء عملية تركيب مجموعة برامج تصحيحات PTF التراكمية هذه مرة أخرى. (في المرة القادمة خلال المرور بهذه التعليمات، لن يتم عرض شاشة العرض هذه). قم بالبدء مرة أخرى مع الخطوة 1 من القسم I.NSTALL FROM OPTICAL MEDIA. إذا قمت بالتركيب من *SERVICE S أو ملفات صور ضوئية، استمر مع الخطوة "4" بالصفحة 5.

3. إذا قمت بادخال Y (نعم) لاختيار IPL الآلي، فإن النظام سيحدث له I.PLed آلي. إذا قمت بادخال N (لا) لمجال التحميل المبدئي لبرنامج التشغيل الآلي، فإنه يجب استخدام الأمر التالي عندما تكون جاهزا لتفعيل التصحيحات:

```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B)
```

4. بعد اتمام IPL، قم باستخدام الاجراءات التالية لتأكيد التركيب الصحيح لمجموعة برامج PTF التراكمية:

- قم بتسجيل الدخول باستخدام ملف مواصفات مستخدم المسؤول عن سرية النظام مثل QSECOFR.
- اكتب WRKPTFGRP SF99740 على أي سطر أمر.
- إذا كان مجال الحالة بالقيمة "تم التركيب" ومجال المستوى بالقيمة "22125"، استمر مع الخطوة "5" بالصفحة 6، خلاف ذلك استمر مع الخطوة "d.4" بالصفحة 5.
- ادخل GO LICPGM على أي سطر أمر.
- اضغط مفتاح Enter. سيتم عرض العمل مع برامج مرخصة.
- قم بتحديد الاختيار 50.
- اضغط مفتاح Enter. سوف يظهر عرض تاريخ التركيب.
- اضغط مفتاح Enter. سوف يظهر عرض محتويات السجل التاريخي.

• إذا تم تركيب مجموعة برامج PTF التراكمية بنجاح، فسوف ترى رسائل تشير الى اتمام تطبيق PTFs. استمر في الخطوة "5" بالصفحة 6.

• إذا لم يتم تركيب مجموعة برامج PTF التراكمية بنجاح، فسوف ترى رسائل تشير الى فشل تطبيق PTFs. اتصل بالموارد الخاص بك لخدمة البرامج للمساعدة.

- إذا كان IPL السابق غير طبيعي، فإن فقط PTFs للتعليمات البرمجية الداخلية المرخصة سوف يتم تطبيقها (5770999). يمكنك التأكد مما إذا كان IPL السابق غير طبيعي بكتابة الأمر التالي:

DSPSYSVAL SYSVAL(QABNORMSW)

إذا كان IPL غير طبيعي وتقوم بتركيب هذه المجموعة من البرامج مباشرة بعد تركيب النظام، قم بتنفيذ IPL مرة أخرى لتطبيق PTFs المتبقية.

5. يمكنك استئناف عملية نظام طبيعية في هذا الوقت. يجب عليك القيام بعمل نسخة احتياطية للنظام الخاص بك في أقرب وقت. إذا كان لديك تعقيبات أو مشاكل متعلقة بمجموعة برامج PTF التراكمية، اتصل بمتعهد خدمة البرامج الخاص بك.

