

IBM Spectrum Protect  
for Windows  
версия 8.1.0

*Руководство по установке*





IBM Spectrum Protect  
for Windows  
версия 8.1.0

## *Руководство по установке*



**Примечание:**

Прежде чем использовать эту информацию и описываемый в ней продукт, прочтите информацию в разделе “Замечания” на стр. 185.

Данное издание относится к версии 8, выпуск 1, модификация 0 IBM Spectrum Protect (номера продукта 5725-W98, 5725-W99, 5725-X15), и ко всем его последующим выпускам и модификациям, пока в новых изданиях не будет указано иное.

© Copyright IBM Corporation 1993, 2016.

# Содержание

<b>Об этой публикации</b> . . . . .	<b>v</b>
Для кого предназначено это руководство . . . . .	v
Устанавливаемые компоненты . . . . .	v
Публикации . . . . .	vi

<b>Что нового в версии 8.1</b> . . . . .	<b>vii</b>
--	------------

## Часть 1. Установка и обновление сервера . . . . . 1

### Глава 1. Планирование установки сервера . . . . . 3

Что нужно знать в первую очередь . . . . .	3
Планирование для достижения оптимальной производительности . . . . .	3
Планирование оборудования и операционной системы сервера . . . . .	4
Планирование для дисков базы данных сервера . . . . .	7
Планирование для дисков журнала восстановления сервера . . . . .	10
Планирование для пулов хранения каталогов-контейнеров и пулов хранения облачных контейнеров . . . . .	12
Планирование для пулов хранения на устройствах классов устройств DISK или FILE . . . . .	19
Планирование правильного типа технологии хранения . . . . .	21
Применение наилучших практических методов к установке сервера . . . . .	23
Минимальные требования к системе для сервера IBM Spectrum Protect . . . . .	25
IBM Installation Manager . . . . .	27
Контрольные списки для планирования сведений о сервере . . . . .	28
Планирование мощностей. . . . .	29
Оценка необходимого объема пространства для базы данных . . . . .	29
Требования к пространству журнала восстановления . . . . .	33
Мониторинг использования пространства для базы данных и журналов восстановления . . . . .	47
Удаление файлов отката установки. . . . .	48
Практические рекомендации по именованию сервера . . . . .	49
Каталоги установки. . . . .	51

### Глава 2. Установка компонентов сервера . . . . . 53

Получение пакета установки . . . . .	53
Установка IBM Spectrum Protect при помощи мастера установки . . . . .	54
Установка IBM Spectrum Protect в режиме консоли . . . . .	55
Установка IBM Spectrum Protect в режиме без вывода сообщений. . . . .	56
Установка языковых пакетов сервера . . . . .	57

Локали языка сервера . . . . .	57
Конфигурирование языкового пакета . . . . .	58
Обновление языкового пакета . . . . .	58

### Глава 3. Первые шаги после установки IBM Spectrum Protect . . . . . 59

Создание ID пользователя и каталогов для экземпляра сервера . . . . .	60
Конфигурирование сервера IBM Spectrum Protect . . . . .	61
Конфигурирование IBM Spectrum Protect при помощи мастера конфигурирования . . . . .	62
Конфигурирование экземпляра сервера вручную . . . . .	64
Опции конфигурирования сервера для обслуживания сервера баз данных . . . . .	70
Запуск экземпляра сервера в системах Windows . . . . .	71
Конфигурирование сервера для запуска как службы Windows . . . . .	72
Запуск сервера как службы Windows . . . . .	74
Создание и конфигурирование службы Windows вручную . . . . .	74
Запуск сервера в режиме активного окна . . . . .	75
Запуск сервера в режиме обслуживания . . . . .	76
Остановка сервера . . . . .	77
Регистрация лицензий . . . . .	77
Задание класса устройств для подготовки к резервному копированию баз данных . . . . .	77
Запуск нескольких экземпляров серверов на одном компьютере . . . . .	78
Мониторинг сервера . . . . .	79

### Глава 4. Установка пакета исправлений сервера IBM Spectrum Protect. . . . . 81

Применение пакета Fix Pack к IBM Spectrum Protect 8.1 в кластерной среде . . . . .	83
--	----

### Глава 5. Обновление до V8.1 . . . . . 87

Обновление V6.3 до V8.1 . . . . .	87
Планирование обновления . . . . .	88
Подготовка системы . . . . .	88
Установка V8.1 и проверка обновления . . . . .	91
Обновление сервера в кластерной среде . . . . .	94
Обновление сервера V6.3 или V7.1 до V8.1 в кластерной среде. . . . .	95
Обновление IBM Tivoli Storage Manager V6.1 до IBM Spectrum Protect V8.1 в кластерной среде . . . . .	97
Удаление GSKit версии 7 после обновления до IBM Spectrum Protect версии 8.1 . . . . .	100

### Глава 6. Возврат от версии 8.1 к предыдущему серверу V7 . . . . . 101

Шаги по возврату к предыдущей версии сервера . . . . .	101
--	-----

Дополнительные шаги по восстановлению, если вы создавали новые пулы хранения или включали дедупликацию данных . . . . .	102
Возврат к предыдущей версии сервера в кластерной конфигурации . . . . .	103
Шаги по возврату к предыдущей версии сервера . . . . .	104

## **Глава 7. Справочная информация: Команды DB2 для баз данных сервера IBM Spectrum Protect. . . . . 107**

## **Глава 8. Деинсталляция IBM Spectrum Protect. . . . . 111**

Деинсталляция IBM Spectrum Protect при помощи графического мастера. . . . .	111
Деинсталляция IBM Spectrum Protect в режиме консоли . . . . .	112
Деинсталляция IBM Spectrum Protect в режиме без вывода сообщений. . . . .	112
Деинсталляция и переустановка IBM Spectrum Protect . . . . .	113
Деинсталляция IBM Installation Manager . . . . .	114

## **Часть 2. Установка и обновление Центра операций . . . . . 115**

## **Глава 9. Планирование установки Центра операций . . . . . 117**

Требования к системе для Центра операций . . . . .	117
Требования к компьютеру для Центра операций . . . . .	118
Требования для хаб-сервера и подчиненных серверов . . . . .	118
Требования к операционной системе . . . . .	122
Требования к веб-браузеру . . . . .	122
Требования языка . . . . .	123
Требования и ограничения для службы управления клиентом . . . . .	123
ID администраторов, требуемые Центру операций . . . . .	125
IBM Installation Manager . . . . .	126
Контрольный список установки . . . . .	126

## **Глава 10. Установка Центра операций . . . . . 131**

Получение установочного пакета Центра операций . . . . .	131
Установка Центра операций при помощи графического мастера. . . . .	131
Установка Центра операций в режиме консоли . . . . .	132
Установка Центра операций в режиме без вывода сообщений . . . . .	132

## **Глава 11. Обновление компонента Центр операций . . . . . 135**

## **Глава 12. Начинаем работу с Центром операций. . . . . 137**

Конфигурирование центра операций . . . . .	138
Назначение хаб-сервера . . . . .	138
Добавление подчиненного сервера . . . . .	139

Отправка оповещений администраторам по электронной почте . . . . .	139
Добавление настроенного текста в окно входа в систему . . . . .	142
Как включить службы REST . . . . .	143
Конфигурирование для связи SSL . . . . .	143
Конфигурирование связи SSL между Центром операций и хаб-сервером. . . . .	144
Конфигурирование связи SSL между хаб-сервером и подчиненным сервером . . . . .	147
Переустановка пароля файла доверенного хранилища Центра операций . . . . .	149
Запуск и остановка веб-сервера. . . . .	150
Открытие Центра операций . . . . .	150
Сбор диагностической информации посредством службы управления клиентом Tivoli Storage Manager . . . . .	151
Установка службы управления клиентом при помощи графического мастера . . . . .	151
Установка службы управления клиентом в режиме без вывода сообщений . . . . .	153
Проверка правильности установки службы управления клиентом . . . . .	154
Конфигурирование Центра операций для использования службы управления клиентом . . . . .	155
Запуск и остановка службы управления клиентом . . . . .	156
Удаление службы управления клиентом . . . . .	156
Конфигурирование службы управления клиентом для пользовательских установок клиента . . . . .	157

## **Глава 13. Деинсталляция Центра операций . . . . . 173**

Деинсталляция Центра операций при помощи графического мастера. . . . .	173
Деинсталляция Центра операций в режиме консоли . . . . .	173
Деинсталляция Центра операций в режиме без вывода сообщений. . . . .	174

## **Глава 14. Откат к предыдущей версии Центра операций . . . . . 175**

## **Часть 3. Приложения . . . . . 177**

## **Приложение А. Файлы журнала установки. . . . . 179**

## **Приложение В. Службы, связанные с сервером . . . . . 181**

## **Приложение С. Специальные возможности для семейства продуктов IBM Spectrum Protect. . . . 183**

## **Замечания . . . . . 185**

## **Глоссарий . . . . . 191**

## **Индекс . . . . . 193**

---

## Об этой публикации

Эта публикация содержит инструкции по установке и конфигурированию сервера IBM Spectrum Protect, языков сервера, лицензии, драйвера.

В эту публикацию также включены инструкции по установке компонента Центр операций.

---

## Для кого предназначено это руководство

Эта публикация предназначена для системных администраторов, которые устанавливают, конфигурируют или обновляют сервер IBM Spectrum Protect или Центр операций.

---

## Устанавливаемые компоненты

Сервер IBM Spectrum Protect и лицензии являются обязательными компонентами.

В Табл. 1 описаны все устанавливаемые компоненты. Эти компоненты содержатся в нескольких разных пакетах установки.

Таблица 1. Устанавливаемые компоненты IBM Spectrum Protect

компонент IBM Spectrum Protect	Описание	Дополнительная информация
Сервер (обязательно)	Содержит базу данных, Global Security Kit (GSKit), IBM® Java™ Runtime Environment (JRE) и утилиты, которые помогут вам сконфигурировать сервер и управлять им.	Смотрите раздел Глава 2, “Установка компонентов сервера”, на стр. 53.
Пакет поддержки национального языка (необязательно)	Каждый пакет поддержки национального языка (по одному для каждого языка) содержит информацию на соответствующем языке для сервера.	Смотрите раздел “Установка языковых пакетов сервера” на стр. 57.
Лицензии (обязательно)	Обеспечивают поддержку всех лицензированных функций. После установки этого пакета необходимо зарегистрировать приобретенные лицензии.	Используйте команду <b>REGISTER LICENSE</b> .
Устройства (необязательно)	Расширяет возможности по управлению носителями.	Список устройств, поддерживаемых этим драйвером, смотрите по адресу: Портал поддержки IBM.

Таблица 1. Устанавливаемые компоненты IBM Spectrum Protect (продолжение)

компонент IBM Spectrum Protect	Описание	Дополнительная информация
Агент хранения (необязательно)	Устанавливает компонент, который дает клиентским системам возможность непосредственно записывать данные на устройства хранения или непосредственно читать данные с устройств хранения, подключенных к сети хранения данных (Storage Area Network - SAN). <b>Напоминание:</b> IBM Spectrum Protect for Storage Area Networks - это отдельно лицензируемый продукт.	Дополнительные сведения об агентах хранения смотрите в разделе Tivoli Storage Manager for Storage Area Networks (V7.1.1).
Центр операций (необязательно)	Устанавливает Центр операций - это Web-интерфейс для управления средой хранения.	Смотрите раздел Часть 2, “Установка и обновление Центра операций”, на стр. 115.

## Публикации

В семейство продуктов IBM Spectrum Protect входят IBM Spectrum Protect Snapshot, IBM Spectrum Protect for Space Management, IBM Spectrum Protect for Databases и ряд других продуктов по управлению хранением от IBM.

Документацию к продуктам IBM смотрите на веб-странице IBM Knowledge Center.



---

## Что нового в версии 8.1

В IBM Spectrum Protect V8.1 появились новые функции и обновления.

Список новых функций и обновлений в этом выпуске смотрите в разделе Что нового.



---

## **Часть 1. Установка и обновление сервера**

Установка и обновление сервера IBM Spectrum Protect.



---

## Глава 1. Планирование установки сервера

Установите программное обеспечение сервера на компьютере, который управляет устройствами хранения, а программное обеспечение клиента - на каждой рабочей станции, которая передает данные в управляемое сервером IBM Spectrum Protect пространство хранения.

---

### Что нужно знать в первую очередь

Перед первой установкой IBM Spectrum Protect необходимо собрать все сведения об используемых операционных системах, устройствах хранения данных, протоколах связи и системных конфигурациях.

Выпуски пакетов сервисного обслуживания сервера, программное обеспечение клиента и публикации есть по адресу: Портал поддержки IBM.

**Ограничение:** Установить и использовать сервер версии в системе, в которой уже установлен компонент DB2 (независимо от того, был ли этот компонент DB2 установлен сам по себе или как часть какой-либо другой программы) нельзя. Для работы с сервером V нужно установить и использовать версию DB2, которая входит в пакет поставки сервера V. В этой системе не должно существовать никаких других версий DB2.

Сервер IBM Spectrum Protect можно установить на контроллере домена. Однако такой сервер может активно использовать процессор, что может воздействовать на другие приложения и приостановить их.

Опытные администраторы DB2 смогут выполнять сложные запросы SQL и использовать инструменты DB2 для мониторинга базы данных. Однако не следует использовать инструменты DB2 ни для изменения параметров конфигурации DB2, предварительно заданных IBM Spectrum Protect, ни для модификации среды DB2 для IBM Spectrum Protect какими-либо другими способами (как это допускается при работе с другими продуктами). Сервер V построен и подвергнут расширенному тестированию с использованием языка определений данных (Data Definition Language - DDL) и конфигурации базы данных, которые внедряет сервер.

**Внимание:** Не изменяйте программу DB2, устанавливаемую вместе с пакетами установки и пакетами исправлений IBM Spectrum Protect. Не устанавливайте другую версию, выпуск или пакет исправлений и не производите обновление до другой версии, выпуска или пакета исправлений программы DB2, так как это может привести к повреждению базы данных.

---

### Планирование для достижения оптимальной производительности

Прежде чем устанавливать сервер IBM Spectrum Protect, оцените характеристики и конфигурацию системы, чтобы убедиться, что сервер настроен для оптимальной производительности.

#### Процедура

1. Ознакомьтесь с разделом “Что нужно знать в первую очередь”.
2. Прочтите каждый из следующих подразделов.

### Планирование оборудования и операционной системы сервера

Используйте контрольный список, чтобы убедиться, что система, в которой установлен сервер, соответствует требованиям к конфигурации оборудования и программ.

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
<p>Соответствуют ли операционная система и оборудование требованиям или превышают их?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Число и частота процессоров</li> <li>Системная память</li> <li>Поддерживаемый уровень операционной системы</li> </ul>	<p>Если вы используете минимально необходимый объем памяти, вы можете поддерживать минимальную рабочую нагрузку.</p> <p>Вы можете поэкспериментировать, добавляя больше системной памяти, чтобы определить, повышается ли производительность. Затем решите, хотите ли вы оставить системную память выделенной для сервера. Проверьте различные вариации памяти, используя весь ежедневный цикл рабочей нагрузки сервера.</p> <p>Если у вас в системе работает несколько серверов, прибавьте требования для каждого сервера, чтобы получить требования к системе.</p>	<p>Прочтите требования к операционной системе в техническом замечании 1243309.</p> <p>Кроме того, смотрите рекомендации в документе Задачи по настройке для операционной системы и других приложений.</p> <p>Дополнительную информацию о требованиях при использовании этих возможностей, смотрите в следующих разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Контрольный список для дедупликации данных</li> <li>Контрольный список по репликации узлов</li> </ul> <p>Дополнительную информацию о том, как подобрать размер для сервера и хранения, смотрите в документе IBM Spectrum Protect Blueprint.</p>
<p>Сконфигурированы ли диски для оптимальной производительности?</p>	<p>Объем настройки, которую нужно производить для разных дисковых систем, различается. Убедитесь, что задана соответствующая глубина очереди и другие опции дисковых систем.</p>	<p>Дополнительные сведения смотрите в следующих разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Планирование для дисков базы данных сервера"</li> <li>"Планирование для дисков журнала восстановления сервера"</li> <li>"Планирование для пулов хранения на устройствах классов устройств DISK или FILE"</li> </ul>

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Достаточно ли памяти на сервере?	<p>Для более высоких рабочих нагрузок и таких дополнительных функций, как дедупликация данных и репликация узлов, требуется объем системной памяти, превышающий минимальный объем, указанный в документе с требованиями к системе.</p> <p>Для баз данных, не включенных для дедупликации данных, используйте следующие рекомендации по определению требований к системной памяти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для баз данных, объемом менее 500 ГБ, требуется 16 ГБ памяти.</li> <li>• Для баз данных, объемом от 500 ГБ до 1 ТБ, требуется 24 ГБ памяти.</li> <li>• Для баз данных, объемом от 1 ТБ до 1,5 ТБ, требуется 32 ГБ памяти.</li> <li>• Для баз данных, объем которых превышает 1,5 ТБ, требуется 40 ГБ памяти.</li> </ul> <p>Убедитесь, что вы выделили дополнительное пространство для активного и архивного журналов для обработки репликации.</p>	<p>Дополнительную информацию о требованиях при использовании этих возможностей, смотрите в следующих разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Контрольный список для дедупликации данных</li> <li>• Контрольный список по репликации узлов</li> <li>• Требования к памяти</li> </ul>

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Есть ли в системе достаточное число адаптеров шины хоста (host bus adapter, HBA) для обработки операций с данными, которые сервер IBM Spectrum Protect должен выполнять одновременно?	<p>Определите, для каких операций требуется использовать HBA одновременно.</p> <p>Например, серверу нужно сохранять 1 ГБ/сек данных резервных копий и при этом также нужно производить перенастройку пула хранения, для выполнения чего требуется 0,5 ГБ/сек. HBA должны быть способны обрабатывать все эти данные с нужной скоростью.</p>	Смотрите раздел Настройка емкости HBA.
Превышает ли ширина полосы пропускания сети запланированную максимальную пропускную способность для резервных копий?	<p>Полоса пропускания сети должна позволять системе выполнять такие операции, как резервное копирование, когда это разрешено или соответствует обязательствам на уровне услуг.</p> <p>Для репликации узлов полоса пропускания сети должна быть больше запланированной максимальной пропускной способности.</p>	<p>Дополнительные сведения смотрите в следующих разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройка производительности сети</li> <li>• Контрольный список по репликации узлов</li> </ul>
Используете ли вы предпочтительную файловую систему для файлов сервера IBM Spectrum Protect?	<p>Используйте файловую систему, обеспечивающую оптимальную производительность и доступность данных. Сервер использует прямой ввод-вывод для файловых систем, поддерживающих эту функцию. Использование прямого ввода-вывода может повысить пропускную способность и уменьшить степень использования процессора. В следующем списке указаны предпочтительные файловые системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте New Technology File System (NTFS) без сжатия.</li> </ul>	Дополнительную информацию смотрите в разделе Конфигурирование операционной системы для производительности дисков.



Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Планируете ли вы сконфигурировать достаточное пространство подкачки?	<p>Пространство подкачки (или свопинга) расширяет память, доступную для обработки. Если объем свободной RAM в системе мал, программы или данные, которые не используются, перемещаются из памяти в пространство подкачки. Это действие высвобождает память для других операций, например, операций базы данных.</p> <p>Пространство подкачки конфигурируется автоматически.</p>	

## Планирование для дисков базы данных сервера

Используйте контрольный список, чтобы убедиться, что система, в которой установлен сервер, соответствует требованиям к конфигурации оборудования и программ.

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Находится ли база данных на быстрых дисках с низкой латентностью?	<p>Не используйте для базы данных IBM Spectrum Protect следующие накопители:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nearline SAS (NL-SAS)</li> <li>Serial Advanced Technology Attachment (SATA)</li> <li>Parallel Advanced Technology Attachment (PATA)</li> </ul> <p>Не используйте внутренние диски, включенные по умолчанию в большинство аппаратных компонентов серверов.</p> <p>Твердотельные диски (solid-state disks, SSD) уровня предприятия с оптоволоконным интерфейсом или интерфейсом SAS предлагают наивысшую производительность.</p> <p>Если вы собираетесь использовать функции дедупликации данных в IBM Spectrum Protect, обратите внимание на производительность дисков в виде числа операций ввода-вывода в секунду (I/O operations per second, IOPS).</p>	Дополнительную информацию смотрите в разделе Контрольный список для дедупликации данных.

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Хранится ли база данных на дисках или LUN отдельно от дисков или LUN, используемых для активного журнала, архивного журнала и томов пула хранения?	Если отделить базу данных сервера от других серверных компонентов, это поможет сократить число конфликтов за одни и те же ресурсы среды различных операций, которые должны выполняться одновременно. <b>Совет:</b> База данных и архивный журнал могут совместно использовать массив, когда вы применяете технологию твердотельных накопителей (solid-state drive, SSD).	
Если вы используете RAID, знаете ли вы, как выбрать оптимальный уровень RAID для вашей системы? Задаете ли вы все LUN одного и того же размера и типа RAID?	Если системе нужно производить большое число операций записи, RAID 10 превосходит RAID 5. Однако для RAID 10 требуется больше дисков, чем для RAID 5 при одном и том же объеме используемого пространства хранения.  Если в вашей дисковой системе используется RAID, задайте все ваши LUN с использованием одного и того же размера и типа RAID. Например, не смешивайте 4+1 RAID 5 с 4+2 RAID 6.	
Если доступна опция задать размер полосы или размер сегмента, планируете ли вы оптимизировать размер при конфигурировании дисковой системы?	Если вы можете задать размер полосы или размер сегмента, используйте в дисковых системах для базы данных размер, равный 64 КБ или 128 КБ.	Размер блока, используемого для базы данных, зависит от табличного пространства. Большинство таблиц используют блоки по 8 КБ, но некоторые используют блоки по 32 КБ.

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
<p>Планируете ли вы создать хотя бы четыре каталога, которые также называются путями хранения, на четырех отдельных LUN для базы данных?</p> <p>Создайте по одному каталогу на отдельный массив в подсистеме. Если у вас менее трех массивов, создайте внутри массива отдельный том LUN.</p>	<p>При более высоких рабочих нагрузках и использовании некоторых функций требуется больше путей хранения, чем это соответствует минимальным требованиям.</p> <p>Такие операции сервера, как дедупликация данных, приводят к более высокому числу операций ввода-вывода в секунду (input/output operations per second, IOPS) для базы данных. Такие операции лучше выполняются, если у базы данных больше каталогов.</p> <p>В случае баз данных серверов, размер которых превышает 2 ТБ или которые, как ожидается, вырастут до этого размера, используйте восемь каталогов.</p> <p>При определении того, сколько путей хранения следует создать, рассмотрите запланированный рост системы. Сервер эффективнее использует высокое число путей хранения, если пути хранения присутствовали при первом создании сервера.</p> <p>Используйте переменную <i>DB2_PARALLEL_IO</i>, чтобы принудительно производить параллельный ввод-вывод в табличных пространствах, у которых один контейнер, или в табличных пространствах, контейнеры которых находятся более чем на одном физическом диске. Если вы не зададите переменную <i>DB2_PARALLEL_IO</i>, параллелизм ввода-вывода будет равен числу контейнеров, используемых табличным пространством. Например, если табличное пространство охватывает четыре контейнера, используемый уровень параллелизма ввода-вывода будет равен 4.</p>	<p>Дополнительные сведения смотрите в следующих разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Контрольный список для дедупликации данных</li> <li>Контрольный список по репликации узлов</li> </ul> <p>Справку относительно того, как предсказать рост, когда сервер производит дедупликацию данных, смотрите в техническом замечании 1596944.</p> <p>Последнюю информацию о размере базы данных, реорганизации базы данных и замечания относительно производительности для серверов IBM Spectrum Protect смотрите в техническом замечании 1683633.</p> <p>Информацию о настройке переменной <i>DB2_PARALLEL_IO</i> смотрите в документе Рекомендуемые параметры для переменных реестра IBM DB2.</p>

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Является ли размер всех каталогов для базы данных одинаковым?	Каталоги одного и того же размера обеспечивают одинаковую степень параллелизма для операций базы данных. Если размер одного или нескольких каталогов для базы данных меньше размера остальных каталогов, то потенциал оптимизированного предварительного извлечения снизится.  Эта рекомендация также применима, если вам нужно добавить пути хранения после первоначального конфигурирования сервера.	
Собираетесь ли вы увеличить глубину очереди для LUN базы данных в системах AIX?	Глубина очереди по умолчанию часто оказывается слишком мала.	Смотрите раздел Конфигурирование систем AIX для производительности диска.

### Планирование для дисков журнала восстановления сервера

Используйте контрольный список, чтобы убедиться, что система, в которой установлен сервер, соответствует требованиям к конфигурации оборудования и программ.

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Хранятся ли активный журнал и архивный журнал на дисках или на LUN отдельно от дисков или LUN, используемых для базы данных и томов пула хранения?	Убедитесь, что диски, на которых вы размещаете активный журнал, не используются для других задач сервера или системы. Не помещайте активный журнал на диски, содержащие базу данных сервера, архивный журнал или такие системные файлы, как пространство подкачки или свопинга.	Если отделить базу данных сервера, активный журнал и архивный журнал, это поможет сократить число конфликтов за одни и те же ресурсы среды различных операций, которые должны выполняться одновременно.
Находятся ли журналы на дисках с энергонезависимым кэшем записи?	Энергонезависимый кэш записи позволяет как можно быстрее записывать данные в журналы. Более быстрые операции записи для журналов могут повысить производительность операций сервера.	

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Задаете ли вы для журналов размер, который адекватно поддерживает рабочую нагрузку?	<p>Если вы не уверены относительно рабочей нагрузки, используйте самый большой возможный для вас размер.</p> <p><b>Активный журнал</b> Максимальный размер - 512 ГБ, заданный с помощью опции сервера <b>ACTIVELOGSIZE</b>.</p> <p>Убедитесь, что у вас есть хотя бы 8 ГБ свободного пространства в файловой системе активного журнала после создания активных журналов фиксированного размера.</p> <p><b>Архивный журнал</b> Размер архивного журнала ограничен размером файловой системы, в которой он находится, а не опцией сервера. Убедитесь, что размер архивного журнала, как минимум, равен размеру активного журнала.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подробную информацию о размерах журналов смотрите в информации о журнале восстановления в техническом замечании 1421060.</li> <li>• Информацию о подборе размеров при использовании дедупликации данных смотрите в разделе Контрольный список для дедупликации данных.</li> </ul>
Задаете ли вы архивный журнал передачи управления при отказе? Размещаете ли вы этот журнал на диске, являющемся отдельным по сравнению с диском архивного журнала?	Архивный журнал передачи управления при отказе предназначен для использования сервером в аварийных ситуациях, когда архивный журнал переполняется. Для архивного журнала передачи управления при отказе можно использовать более медленные диски.	<p>Используйте опцию сервера <b>ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY</b>, чтобы указать расположение архивного журнала передачи управления при отказе.</p> <p>Отслеживайте использование каталога для архивного журнала передачи управления при отказе. Если архивный журнал передачи управления при отказе должен использоваться сервером, пространство архивного журнала может оказаться недостаточным.</p>
Если вы производите зеркальное отображение активного журнала, используете ли вы только один тип зеркального отображения?	<p>Зеркальное отображение журнала можно производить, используя один из описанных ниже методов. Используйте для журнала только один тип зеркального отображения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте опцию <b>MIRRORLOGDIRECTORY</b>, которая доступна для сервера IBM Spectrum Protect, чтобы задать расположение зеркального отображения.</li> <li>• Используйте в AIX зеркальное отображение программ, например, Logical Volume Manager (LVM).</li> <li>• Используйте зеркальное отображение на оборудовании дисковых систем.</li> </ul>	<p>Если вы зеркально отображаете активный журнал, убедитесь, что у дисков для активного журнала и зеркальной копии одинаковая скорость и надежность.</p> <p>Дополнительную информацию смотрите в разделе Конфигурирование и настройка журнала восстановления.</p>

### Планирование для пулов хранения каталогов-контейнеров и пулов хранения облачных контейнеров

Проверьте, как настроены пулы хранения каталогов-контейнеров и облачных контейнеров, чтобы убедиться, что они обеспечивают оптимальную производительность.

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Используете ли вы быстрое дисковое хранения для базы данных IBM Spectrum Protect, если измерять ее в операциях ввода-вывода в секунду (input/output operations per second, IOPS)?	<p>Используйте для базы данных высокопроизводительный диск. Используйте технологию твердотельных дисков для обработки дедупликации данных.</p> <p>Убедитесь, что база данных обеспечивает минимальное значение в 3000 IOPS. Для каждого терабайта данных, копируемого в день (до дедупликации данных) прибавьте к этому минимуму 1000 IOPS.</p> <p>Например, для сервера IBM Spectrum Protect, который пропускает 3 ТБ данных в день, потребуется 6000 IOPS для дисков базы данных:  минимум 3000 IOPS + 3000 (3 ТБ x 1000 IOPS) = 6000 IOPS</p>	<p>Рекомендации относительно выбора диска смотрите в разделе "Планирование для дисков базы данных сервера".</p> <p>Дополнительные сведения об IOPS смотрите в документах IBM Spectrum Protect Макеты.</p>
Достаточно ли памяти для размера вашей базы данных?	<p>Для серверов IBM Spectrum Protect с размером базы данных, равным 100 ГБ, которые производят дедупликацию данных, используйте, как минимум, 40 ГБ системной памяти. Если сохраняемый объем данных резервных копий возрастает, может понадобиться увеличить требования к системной памяти.</p> <p>Регулярно отслеживайте использование памяти, чтобы определить, не требуется ли дополнительная память.</p> <p>Используйте больше памяти, чтобы улучшить кэширование страниц базы данных. Приведенные ниже рекомендации по размеру памяти основаны на ежедневном объеме новых данных, резервные копии которых вы создаете:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>128 ГБ системной памяти для ежедневных резервных копий данных, когда размер базы данных равен 1-2 ТБ</li> <li>192 ГБ системной памяти для ежедневных резервных копий данных, когда размер базы данных равен 2-4 ТБ</li> </ul>	Требования к памяти

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Правильно ли вы выбрали размер емкости хранения для активного и архивного журналов базы данных?	<p>Сконфигурируйте для сервера минимальный размер активного журнала 128 Гбайт, задав для опции сервера <b>ACTIVELOGSIZE</b> значение 131072.</p> <p>Рекомендуемый начальный размер архивного журнала - 1 ТБ. Размер архивного журнала ограничен размером файловой системы, в которой он находится, а не опцией сервера. Убедитесь, что для файловой системы есть хотя бы 10% дополнительного пространства на диске, превышающего размер архивного журнала.</p> <p>Используйте для архивных журналов баз данных каталог с начальной свободной емкостью, как минимум, 1 ТБ. Задайте каталог при помощи опции сервера <b>ARCHLOGDIRECTORY</b>.</p> <p>Определите пространство для архивного журнала восстановления после отказа при помощи опции сервера <b>ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY</b>.</p>	Дополнительную информацию о том, как подобрать размер системы, смотрите в документах IBM Spectrum Protect Макеты.
Включено ли сжатие для архивного журнала и резервных копий базы данных?	<p>Включите опцию сервера <b>ARCHLOGCOMPRESS</b>, чтобы сэкономить пространство хранения.</p> <p>Эта опция сжатия отличается от встроенного сжатия. Встроенное сжатие по умолчанию включено в IBM Spectrum Protect V7.1.5 и новее.</p> <p><b>Ограничение:</b> Не используйте эту опцию, если объем резервных копий данных превышает 6 ТБ в день.</p>	Дополнительную информацию о сжатии для вашей системы смотрите в документах IBM Spectrum Protect Макеты.
<p>Расположены ли база данных и журналы IBM Spectrum Protect в разных томах диска (LUN)?</p> <p>Сконфигурирован ли диск, который используется для базы данных, в соответствии с рекомендациями для транзакционной базы данных?</p>	База данных не должна использовать дисковые тома совместно с журналами или пулами хранения IBM Spectrum Protect, с другим приложением или с другой файловой системой.	Дополнительную информацию о базе данных сервера и конфигурации журнала восстановления смотрите в документе Конфигурирование и настройка базы данных сервера и журнала восстановления.

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Используете ли вы, как минимум, восемь (2,2 ГГц или эквивалент) ядер процессора для каждого сервера IBM Spectrum Protect, который вы хотите использовать в сочетании с дедупликацией данных?	Если планируется использование дедупликации данных на стороне клиента, проверьте, есть ли у систем клиентов адекватные ресурсы, доступные во время операции резервного копирования, чтобы выполнять обработку дедупликации данных. Используйте процессор, эквивалентный по крайней мере одному процессорному ядру 2,2 ГГц, на каждый процесс резервного копирования с дедупликацией данных на стороне клиента.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эффективное планирование и использование дедупликации</li> <li>IBM Spectrum Protect Макеты</li> </ul>
Выделен ли вами достаточный объем пространства хранения для базы данных?	<p>В первом приближении нужно запланировать выделение 100 ГБ для хранения базы данных на каждые 50 ТБ данных, которые будут защищены в дедуплицированных пулах хранения. <i>Защищенные данные</i> - это объем данных перед дедупликацией данных, включая все версии сохраненных объектов.</p> <p>Лучше всего задать новый пул хранения исключительно для дедупликации данных. Дедупликация данных производится на уровне пула хранения. Дедупликации подвергаются все данные, содержащиеся в пуле хранения, за исключением зашифрованных данных.</p>	
Оценили ли вы емкость пула хранения для конфигурирования достаточного пространства, соответствующего размеру вашей среды?	<p>Для оценки требований к емкости для дедуплицированного пула хранения можно использовать следующий метод:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Оцените базовый размер данных источника.</li> <li>Оцените ежедневный размер резервных копий, используя предполагаемый темп изменений и роста.</li> <li>Определите требования к сроку хранения.</li> <li>Вычислите общий размер данных данных источника с учетом базового размера, ежедневного размера резервных копий и требований к сроку хранения.</li> <li>Примените коэффициент дедупликации.</li> <li>Примените коэффициент сжатия.</li> <li>Округлите оценку, чтобы учесть переходное использование пула хранения.</li> </ol>	Пример использования этого метода смотрите на веб-странице Эффективное планирование и использование дедупликации.



Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Распределили ли вы операции дискового ввода-вывода по нескольким дисковым устройствам и контроллерам?	<p>Используйте массивы, которые состоят из как можно большего количества дисков (иногда это называется 'широкое чередование'. Убедитесь, что вы используете один каталог базы данных для отдельного массива в подсистеме.</p> <p>Задайте переменную реестра <i>DB2_PARALLEL_IO</i>, так чтобы включить параллельный ввод-вывод для каждого табличного пространства, используемого, если контейнеры в табличном пространстве охватывают несколько физических дисков.</p> <p>Если полоса пропускания для ввода-вывода доступна, а размер файлов велик (например, 1 МБ), процесс нахождения дубликатов может использовать ресурсы всего процессора. Когда файлы меньше, более критичны другие узкие места.</p> <p>Задайте восемь или больше файловых систем для класса устройств дедуплицированного пула хранения, чтобы операции ввода-вывода распределялись по максимально возможному числу LUN и физических устройств.</p>	<p>Рекомендации по настройке пулов хранения смотрите в разделе "Планирование для пулов хранения на устройствах классов устройств DISK или FILE".</p> <p>Информацию о настройке переменной <i>DB2_PARALLEL_IO</i> смотрите в документе Рекомендуемые параметры для переменных реестра IBM DB2.</p>
Запланировали ли вы ежедневные операции на основе вашей стратегии резервного копирования?	<p>Наилучшая последовательность операций будет следующей:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Резервное копирование клиента</li> <li>2. Защита пула хранения</li> <li>3. Репликация узлов</li> <li>4. Резервное копирование базы данных</li> <li>5. Окончание действия устаревших файлов</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Планирование дедупликации данных и процессов репликации узла</li> <li>• Ежедневные операции для пулов хранения каталогов-контейнеров</li> </ul>

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Достаточно ли у вас пространства хранения для управления списком блокировки DB2?	<p>Если выполняется дедупликация данных, в состав которых входят большие объекты или большое число одновременно обрабатываемых файлов, процесс может привести к тому, что станет не хватать пространства хранения. При нехватке пространства хранения списка блокировок могут происходить ошибки резервного копирования, отказы процессов управления данными или перерывы в работе сервера.</p> <p>Если дедупликация данных обрабатывает файлы размером более 500 ГБ, это вероятнее всего приведет к истощению пространства хранения. Но если большое число выполняемых операций резервного копирования использует дедупликацию данных на стороне клиента, эта проблема может также произойти и с файлами меньшего размера.</p>	Информацию о настройке параметра DB2 <b>LOCKLIST</b> смотрите в документе Настройка дедупликации данных на стороне сервера.
Доступна ли достаточная полоса пропускания для передачи данных на сервер IBM Spectrum Protect?	<p>Чтобы переносить данные на сервер IBM Spectrum Protect, используйте дедупликацию данных на стороне клиента или на стороне сервера и сжатие, чтобы уменьшить необходимую ширину полосы пропускания.</p> <p>Используйте сервер V7.1.5 или новее, чтобы применить встроенное сжатие, и используйте клиент V7.1.6 или новее, чтобы включить усовершенствованную обработку сжатия.</p>	Дополнительные сведения смотрите в описании опции клиента <b>enablededup</b> .
Определили ли вы, сколько каталогов пула хранения следует назначить для каждого пула хранения?	<p>Назначьте каталоги для пула хранения, используя команду <b>DEFINE STGPOOLDIRECTORY</b>.</p> <p>Создайте несколько каталогов пула хранения и убедитесь, что для каждого каталога создается резервная копия на отдельном дисковом томе (LUN).</p>	

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
<p>Выделен ли вами достаточный объем дискового пространства в пуле хранения облачных контейнеров?</p>	<p>Чтобы предотвратить ошибки резервного копирования, убедитесь, что в локальном каталоге достаточно места. Оптимальный размер дискового пространства указан ниже в списке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для SCSI с последовательным подключением (SAS) и вращающегося диска вычислите объем новых данных, ожидаемых поле ежедневного сокращения объема данных (сжатие и дедупликация данных). Выделите до 100 процентов этого количества в терабайтах для дискового пространства.</li> <li>• Для систем хранения на основе флэш-памяти, у которых есть быстрые сетевые соединения с высокопроизводительными облачными системами, требуется 3 Тбайт.</li> <li>• Для систем хранения с твердотельными накопителями (SSD), у которых есть быстрые сетевые соединения с высокопроизводительными облачными системами, требуется 5 Тбайт.</li> </ul>	

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Выбрали ли вы подходящий тип локальной системы хранения?	<p>Убедитесь, что передача данных из локальной системы хранения в облако завершена до начала следующего цикла резервного копирования.</p> <p><b>Совет:</b> Данные удаляются из локальной системы хранения вскоре после их перемещения в облако.</p> <p>Учтите следующие рекомендации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Используйте флеш-память или твердотельные накопители (SSD) для больших облачных система высокой производительности. Убедитесь, что у вас есть ссылка на глобальную сеть (wide area network, WAN) с выделенными 10 Гбайт памяти и высокоскоростным соединением с хранилищем объектов. Например, используйте флеш-память или SSD, если у вас выделенная ссылка 10 ГБ WAN плюс высокоскоростное соединение либо с расположением IBM Cloud Object Storage, либо с центром данных Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).</li><li>• Для указанных ниже сценариев используйте диски SAS большей емкости 15000 rpm:<ul style="list-style-type: none"><li>– Системы среднего размера</li><li>– Медленные соединения с облаком, например 1 Гбайт</li><li>– При использовании IBM Cloud Object Storage в качестве провайдера службы в нескольких регионах</li></ul></li><li>• Для SAS или вращающегося диска вычислите объем новых данных, ожидаемых после ежедневного сокращения объема данных (сжатие и дедупликация данных). Выделите до 100 процентов этого количества в терабайтах для дискового пространства.</li></ul>	

## Планирование для пулов хранения на устройствах классов устройств DISK или FILE

Используйте контрольный список, чтобы проверить, как настроены дисковые пулы хранения. Этот контрольный список содержит советы для пулов хранения, использующих классы устройств DISK или FILE.

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Могут ли LUN пула хранения поддерживать пропускную способность для последовательного чтения и записи, объемом 256 КБ, чтобы адекватно обрабатывать рабочую нагрузку в пределах ограничений времени?	<p>При планировании пиковых нагрузок учитывайте все данные, которые сервер должен читать из дисковых пулов хранения или записывать в дисковые пулы хранения одновременно. Например, рассмотрим пиковый поток данных от одновременно выполняющихся операций резервного копирования клиента и операций по перемещению данных сервером, например, перенастройку.</p> <p>В подавляющем большинстве случаев сервер IBM Spectrum Protect производит чтение из пулов хранения и записывает данные в пулы хранения блоками по 156 КБ.</p> <p>Если дисковая система обеспечивает такую возможность, сконфигурируйте дисковую систему для оптимальной производительности при выполнении последовательных операций чтения/записи, а не случайных операций чтения/записи.</p>	Дополнительную информацию смотрите в документе Анализ базовой производительности дисковых систем.
Сконфигурирован ли диск для использования кэша чтения и записи?	Используйте больший объем кэша, чтобы повысить производительность.	
Определили ли вы правильный размер, который следует использовать для томов пула хранения, когда пулы хранения используют класс устройств FILE?	Ознакомьтесь с информацией в разделе Оптимальное число и размер томов для пулов хранения, использующих диск. Если у вас нет информации, которая бы позволила оценить размер томов класса устройств FILE, начните с томов, имеющих 50 ГБ.	Как правило, проблемы чаще возникают, если тома слишком малы. Если тома больше, чем требуется, сообщается о малом числе проблем. Когда вы определите размер тома, который следует использовать, в качестве предосторожности выберите размер, который может оказаться больше необходимого.
Используете ли вы заранее выделенные тома для пулов хранения, использующих классы устройств FILE?	<p>Чистые тома могут вызвать фрагментацию файлов.</p> <p>Чтобы убедиться, что пулу хранения будет хватать томов, задайте для параметра <b>MAXSCRATCH</b> значение больше нуля.</p>	<p>Используйте серверную команду <b>DEFINE VOLUME</b>, чтобы заранее выделить тома в пуле хранения.</p> <p>Используйте серверную команду <b>DEFINE STGPPOOL</b> или <b>UPDATE STGPPOOL</b>, чтобы задать параметр <b>MAXSCRATCH</b>.</p>

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Сравнивали ли вы максимальное число сеансов клиентов с числом заданных томов для пулов хранения, использующих классы устройств FILE?	Всегда оставляйте в пулах хранения достаточное число пригодных для использования томов, чтобы разрешить одновременное выполнение ожидаемого пикового числа сеансов клиентов. Тома могут быть чистыми, пустыми или частично заполненными томами.	В случае пулов хранения, которые используют класс устройств FILE, на том одновременно может производить запись только один сеанс или процесс.
Задали ли вы для параметра <b>MOUNTLIMIT</b> класса устройств достаточно высокое значение, чтобы учесть число томов, которые могут быть смонтированы параллельно, когда пулы хранения используют класс устройств FILE?	<p>Для пулов хранения, использующих дедупликацию данных, параметр <b>MOUNTLIMIT</b>, как правило, находится в диапазоне 500-1000.</p> <p>Задайте для <b>MOUNTLIMIT</b> значение, равное максимальному числу необходимых точек монтирования, необходимых для всех активных сеансов. Рассмотрим параметры, которые влияют на максимальное число необходимых точек монтирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Опция сервера <b>MAXSESSIONS</b>, представляющая собой максимальное число сеансов IBM Spectrum Protect, которые могут выполняться одновременно.</li> <li>• Параметр <b>MAXNUMMP</b>, указывающий, какое максимальное число точек монтирования может использовать каждый клиентский узел.</li> </ul> <p>Например, если максимальное число сеансов резервного копирования клиентских узлов, как правило, составляет 100, а для каждого из узлов задан параметр <b>MAXNUMMP=2</b>, умножьте 100 узлов на 2 точки монтирования для каждого узла, чтобы получить значение 200 для параметра <b>MOUNTLIMIT</b>.</p>	Используя серверную команду <b>REGISTER NODE</b> или <b>UPDATE NODE</b> , задайте параметр <b>MAXNUMMP</b> для клиентских узлов.

Вопрос	Задачи, характеристики, опции или параметры	Дополнительная информация
Определили ли вы, сколько томов пула хранения поместить в каждую файловую систему для пулов хранения, использующих классы устройств DISK?	<p>То, как вы конфигурируете пространство хранения для пула хранения, использующего класс устройств DISK, зависит от того, используете ли вы RAID для дисковой системы.</p> <p>Если вы не используете RAID, сконфигурируйте по одной файловой системе на физический диск и задайте по одному тому пула хранения для каждой файловой системы.</p> <p>Если вы используете RAID 5 с <math>n+1</math> томами, сконфигурируйте пространство хранения одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сконфигурируйте <math>n</math> файловых систем на LUN и задайте по одному тому пула хранения для файловой системы.</li> <li>Сконфигурируйте одну файловую систему и <math>n</math> томов пула хранения для LUN.</li> </ul>	<p>Пример схемы, соответствующей этой рекомендации, смотрите в документе Пример схемы пулов хранения сервера.</p>
Создали ли вы пулы хранения для распределения операций ввода-вывода по нескольким файловым системам?	<p>Убедитесь, что каждая файловая система находится на отдельном LUN в дисковой системе.</p> <p>Как правило, 10-30 файловых систем - это оптимальная цель, но вы должны убедиться, что размер файловых систем будет не менее, чем 250 ГБ (примерно).</p>	<p>Дополнительные сведения смотрите в следующих разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка дискового хранения для сервера</li> <li>Настройка и конфигурирование пулов хранения и томов</li> </ul>

## Планирование правильного типа технологии хранения

У устройств хранения разные характеристики емкости и производительности. Эти характеристики влияют на то, какие устройства лучше всего использовать в сочетании с IBM Spectrum Protect.

### Процедура

Ознакомьтесь со следующей таблицей, которая поможет вам выбрать правильный тип технологии хранения для ресурсов хранения, необходимых серверу.

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Таблица 2. Типы технологии хранения в требованиях по хранению IBM Spectrum Protect

Тип технологии хранения	База данных	Активный журнал	Архивный журнал и резервный архивный журнал	Пулы хранения
Твердотельный диск (Solid-state disk, SSD)	Размещайте базу данных на SSD при следующих обстоятельствах: <ul style="list-style-type: none"> <li>Вы используете дедупликацию данных IBM Spectrum Protect.</li> <li>Вы ежедневно производите резервное копирование более чем 8 ТБ новых данных.</li> </ul>	Если вы поместите базу данных IBM Spectrum Protect на SSD, лучше всего поместить активный журнал на SSD. Если пространство недоступно, используйте вместо этого высокопроизводит. диск.	Оставьте накопители SSD для использования в сочетании с базой данных и активным журналом. Архивный журнал и архивные журналы передачи управления при отказе можно поместить на носители с более медленными типами технологии хранения.	Оставьте накопители SSD для использования в сочетании с базой данных и активным журналом. Пулы хранения можно поместить на носители с более медленными типами технологии хранения.
Высокопроизв. диск со следующими хар-ками: <ul style="list-style-type: none"> <li>Диск 15 K rpm</li> <li>Оптовол. (Fibre Channel) интерфейс или последов. подкл. интерфейс SCSI (SAS).</li> </ul>	Используйте высокопроизв. диски при следующих обстоятельствах: <ul style="list-style-type: none"> <li>Сервер не производит дедупликацию данных.</li> <li>Сервер не производит репликацию узлов.</li> </ul> <p>Изолируйте базу данных сервера от ее журналов и пулов хранения и от данных для других приложений.</p>	Используйте высокопроизв. диски при следующих обстоятельствах: <ul style="list-style-type: none"> <li>Сервер не производит дедупликацию данных.</li> <li>Сервер не производит репликацию узлов.</li> </ul> <p>Чтобы обеспечить достаточный уровень производительности и доступности, изолируйте активный журнал от базы данных сервера, от архивных журналов и пулов хранения.</p>	Высокопроизв. диски можно использовать для архивного журнала и архивных журналов передачи управления при отказе. Чтобы обеспечить доступность, изолируйте эти журналы от базы данных и активного журнала.	Используйте высокопроизв. диски для пулов хранения при следующих обстоятельствах: <ul style="list-style-type: none"> <li>Данные часто читаются.</li> <li>Данные часто записываются.</li> </ul> <p>Чтобы обеспечить достаточный уровень производительности и доступности, изолируйте данные пула хранения от базы данных сервера и от данных для других приложений.</p>



Таблица 2. Типы технологии хранения в требованиях по хранению IBM Spectrum Protect (продолжение)

Тип технологии хранения	База данных	Активный журнал	Архивный журнал и резервный архивный журнал	Пулы хранения
Диск средней произв. или высокопроизв. диск со следующими хар-ками: <ul style="list-style-type: none"> <li>Диск 10 K rpm</li> <li>Оптовол. (Fibre Channel) интерфейс или интерфейс SAS</li> </ul>	Если дисковая система представляет собой смесь дисковых технологий, используйте более быстрые диски для базы данных и активного журнала. Изолируйте базу данных сервера от ее журналов и пулов хранения и от данных для других приложений.	Если дисковая система представляет собой смесь дисковых технологий, используйте более быстрые диски для базы данных и активного журнала. Чтобы обеспечить достаточный уровень производительности и доступности, изолируйте активный журнал от базы данных сервера, от архивных журналов и пулов хранения.	Диск средней производительности или высокопроизв. диск можно использовать для архивного журнала и архивных журналов передачи управления при отказе. Чтобы обеспечить доступность, изолируйте эти журналы от базы данных и активного журнала.	Используйте диск средней производительности или высокопроизв. диск для пулов хранения при следующих обстоятельствах: <ul style="list-style-type: none"> <li>Данные часто читаются.</li> <li>Данные часто записываются.</li> </ul> Чтобы обеспечить достаточный уровень производительности и доступности, изолируйте данные пула хранения от базы данных сервера и от данных для других приложений.
SATA, пространство хранения, подключенное к сети	Не используйте этот тип хранения для базы данных. Не помещайте базу данных в системы хранения XIV.	Не используйте этот тип хранения для активного журнала.	Использование этой более медленной технологии хранения является приемлемым, так как эти журналы записываются один раз и редко читаются.	Используйте эту более медленную технологию хранения при следующих обстоятельствах: <ul style="list-style-type: none"> <li>Данные редко записываются, например, записываются один раз.</li> <li>Данные редко читаются.</li> </ul>
Лента и виртуальная лента				Используйте для долгосрочного хранения, если данные используются нечасто.

## Применение наилучших практических методов к установке сервера

Как правило, конфигурация и выбор оборудования оказывают наиболее значительное влияние на производительность решения IBM Spectrum Protect. Другими факторами, влияющими на производительность, являются выбор и конфигурация операционной системы, а также конфигурация IBM Spectrum Protect.

### Процедура

- Описанные ниже наилучшие методы являются наиболее важными для достижения оптимальной производительности и предотвращения ошибок.

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

- Смотрите таблицу, чтобы определить наилучшие методы, применимые к вашей среде.

Практическая рекомендация	Дополнительная информация
Используйте для базы данных сервера быстрые диски. Твердотельные диски (solid-state disks, SSD) уровня предприятия с оптоволоконным интерфейсом или интерфейсом SAS предлагают наивысшую производительность.	Используйте для базы данных быстрые диски с низкой латентностью. Использование SSD является существенным, если вы используете дедупликацию данных и репликацию узлов. Старайтесь не использовать диски Serial Advanced Technology Attachment (SATA) и Parallel Advanced Technology Attachment (PATA). Подробную информацию и дополнительные советы смотрите в следующих разделах: <ul style="list-style-type: none"><li>• "Планирование для дисков базы данных сервера"</li><li>• "Планирование правильного типа технологии хранения"</li></ul>
Убедитесь, что в системе сервера достаточно памяти.	<p>Прочтите требования к операционной системе в техническом замечании 1243309. При более высоких рабочих нагрузках требуется больше ресурсов, чем указано в минимальных требованиях. Такие дополнительные функции, как дедупликация данных и репликация узлов, могут потребовать объем памяти, превышающий минимальный объем, указанный в документе с требованиями к системе.</p> <p>Если вы планируете запускать несколько экземпляров сервера, каждому экземпляру потребуется объем памяти, указанный для одного сервера. Умножьте объем памяти для одного сервера на число экземпляров, которые вы собираетесь запускать в системе.</p>
Отделите базу данных сервера, активный журнал, архивный журнал и дисковые пулы хранения друг от друга.	<p>Держите все ресурсы хранения IBM Spectrum Protect на отдельных дисках. Держите диски пулов хранения храниться отдельно от дисков базы данных сервера и журналов. Операции пулов хранения могут перекрываться операциями базы данных, если они находятся на одних и тех же дисках. В идеале база данных сервера и журналы также должны быть отделены друг от друга. Подробную информацию и дополнительные советы смотрите в следующих разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Планирование для дисков базы данных сервера"</li><li>• "Планирование для дисков журнала восстановления сервера"</li><li>• "Планирование для пулов хранения на устройствах классов устройств DISK или FILE"</li></ul>
Используйте для базы данных сервера хотя бы четыре каталога. Для больших серверов или серверов, использующих дополнительные функции, используйте восемь каталогов.	<p>Поместите каждый каталог на LUN, изолированный от других LUN и от других приложений.</p> <p>Сервер считается большим, если его база данных превышает 2 ТБ или если ожидается, что она вырастет больше этого размера. Используйте для таких серверов восемь каталогов.</p> <p>Смотрите раздел "Планирование для дисков базы данных сервера".</p>
Если вы используете дедупликацию данных и/или репликацию узлов, следуйте рекомендациям по конфигурированию базы данных и других элементов.	<p>Сконфигурируйте базу данных сервера в соответствии с рекомендациями, так как база данных чрезвычайно важна для того, чтобы сервер смог хорошо работать, если используются такие функции. Подробную информацию и дополнительные советы смотрите в следующих разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Контрольный список для дедупликации данных</li><li>• Контрольный список по репликации узлов</li></ul>

Практическая рекомендация	Дополнительная информация
В случае пулов хранения, которые используют класс устройств типа FILE, выполните рекомендации по размеру томов пула хранения. Как правило, тома 50 ГБ подходят лучше всего.	<p>Прочтите информацию в разделе Оптимальное число и размер томов для пулов хранения, использующих диск, чтобы это помогло вам определить размер тома.</p> <p>Сконфигурируйте устройства пула хранения и файловые системы на основе требований к пропускной способности, а не только на основе требований к емкости.</p> <p>Изолируйте устройства хранения, используемые продуктом IBM Spectrum Protect, от других приложений с высоким объемом ввода-вывода и убедитесь, что для этого хранилища обеспечивается достаточная пропускная способность.</p> <p>Дополнительные сведения смотрите в разделе Контрольный список для пулов хранения на устройствах DISK или FILE.</p>
Запланируйте операции клиента IBM Spectrum Protect и действия по обслуживанию сервера, чтобы избежать перекрытия операций или свести такое перекрытие к минимуму.	<p>Дополнительные сведения смотрите в следующих разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройка расписания для ежедневных операций</li> <li>• Контрольный список для конфигурации сервера</li> </ul>
Постоянно осуществляйте мониторинг операций.	Проводя мониторинг, вы сможете раньше находить ошибки и вам будет проще выявлять их причины. Срок хранения записей отчетов мониторинга может достигать до года - это поможет вам выявлять тенденции и планировать рост. Смотрите раздел Мониторинг среды и ее обслуживание с целью обеспечения производительности.

## Минимальные требования к системе для сервера IBM Spectrum Protect

Для работы сервера может потребоваться большой объем памяти, хорошая пропускная способность сети и ресурсы процессора. Во многих случаях сервер лучше всего работает, если на том же компьютере не установлено никаких других приложений.

### Требования к аппаратному и программному обеспечению для установки сервера IBM Spectrum Protect

В этих таблицах перечислены минимальные требования к аппаратному и программному обеспечению для установки сервера IBM Spectrum Protect. Используйте приведенные ниже требования как отправную точку. Самую последнюю информацию о требованиях к системе смотрите в техническом замечании 1243309.

#### Требования к аппаратным средствам

В разделе Табл. 3 приводятся минимальные требования к оборудованию, необходимому для сервера в системе Windows. Если минимальные требования не удовлетворены, то установка выполнена не будет. Более подробную информацию о планировании объема дискового пространства смотрите в разделе “Планирование мощностей” на стр. 29.

Таблица 3. Требования к аппаратным средствам

Тип аппаратуры	Требования к аппаратным средствам
Аппаратные средства	Процессор AMD64 или Intel EMT-64

Таблица 3. Требования к аппаратным средствам (продолжение)

Тип аппаратуры	Требования к аппаратным средствам
Дисковое пространство	<p>Следующие минимальные объемы дискового пространства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не менее 7,5 ГБ свободного пространства на диске при стандартной установке</li> <li>• 60 МБ пространства во временном каталоге</li> <li>• Раздел размером 2 ГБ на диске C:\</li> <li>• 300 МБ в каталоге экземпляра</li> <li>• 2 ГБ для области совместно используемых ресурсов</li> </ul> <p>Для базы данных и файлов журналов дополнительно требуется значительный объем дискового пространства. Размер базы данных зависит от количества клиентских файлов, которые необходимо хранить, и метода, с помощью которого сервер управляет ими. Объем пространства активного журнала по умолчанию равен 16 ГБ; это необходимый минимум для большинства рабочих нагрузок и конфигураций. При создании активного журнала нужно, по крайней мере, 64 ГБ памяти для выполнения репликации. Если используются и репликация, и дедупликация данных, создайте активный журнал размером 128 ГБ. Выделите для архивного журнала, как минимум, в три раза больший объем пространства, чем для активного журнала по умолчанию (48 ГБ). Если вы используете дедупликацию данных или ожидаете высокий уровень рабочей нагрузки на клиент, убедитесь, что у вас достаточно ресурсов.</p> <p>Чтобы обеспечить оптимальную производительность и эффективность ввода-вывода, задайте, как минимум, два контейнера с одинаковым размером или с одинаковыми номерами Logical Unit Number (LUN), которые будут использоваться базой данных. Кроме того, для каждого активного журнала и архивного журнала нужно задать собственный контейнер или LUN.</p> <p>Не забудьте посмотреть в разделе о планировании емкости более подробные сведения о дисковом пространстве.</p>
Память	<p>Следующие минимальные объемы памяти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 ГБ, если вы используете дедупликацию данных.</li> <li>• Как минимум, 40 ГБ для интенсивно используемых серверов. Использование 40 ГБ или большего объема памяти повышает производительность перечня базы данных сервера IBM Spectrum Protect.</li> <li>• Если вы собираетесь запускать несколько экземпляров, то каждому экземпляру потребуется объем памяти, указанный для одного сервера. Умножьте объем памяти для одного сервера на число экземпляров, которые вы собираетесь запускать в системе.</li> <li>• Если вы планируете использовать репликацию узла без дедупликации данных, то для системы требуется 32 ГБ памяти. Репликация узла с дедупликацией данных потребует, как минимум, 64 ГБ памяти.</li> </ul> <p>Особые требования к памяти, когда используется дедупликация данных, смотрите в документе IBM Spectrum Protect Blueprint.</p>

### Требования к программному обеспечению

В разделе Табл. 4 на стр. 27 приводятся минимальные требования к программам, необходимым для сервера в системе Windows.

Таблица 4. Требования к программному обеспечению

Тип программного обеспечения	Минимальные требования к программному обеспечению
Операционная система	Любая из перечисленных ниже операционных систем: <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows Server 2012: Standard, Enterprise или Datacenter Edition (64-разрядная)</li> <li>Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-разрядная)</li> </ul>
Протокол связи	Хотя бы один из следующих протоколов связи (устанавливаемых по умолчанию вместе с текущими операционными системами Windows): <ul style="list-style-type: none"> <li>Именованные каналы</li> <li>TCP/IP версии 4 или версии 6</li> </ul>
Драйверы устройств	Промежуточный драйвер устройств IBM Spectrum Protect, требуемый для накопителей и ленточных библиотек, изготовленных не IBM. Для ленточных накопителей и ленточных библиотек рекомендуется использовать собственный драйвер устройств Windows. Иначе можно использовать драйвер устройств ядра IBM Spectrum Protect.  Для ленточных библиотек или накопителей IBM 3590, 3592 или Ultrium требуются драйверы устройств IBM. Установите самые свежие драйверы устройств. Найти пакеты драйверов IBM можно по адресу: Fix Central.  Сконфигурируйте драйверы устройств до использования сервера с ленточными устройствами.
Другое программное обеспечение	Для Windows 2012 и Windows 2012 R2 нужно установить и разрешить .NET Framework 4.5.  Должны быть отключены следующие политики управления учетными записями пользователей: <ul style="list-style-type: none"> <li>Управление учетными записями пользователей: Режим Утверждать администраторов для встроенной учетной записи Администратор</li> <li>Управление учетными записями пользователей: Запускать всех администраторов в режиме Утверждать администраторов</li> </ul> Для аутентификации пользователей IBM Spectrum Protect посредством сервера Lightweight Directory Access Protocol нужно использовать один из следующих серверов каталогов: <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Active Directory (Windows Server 2008 or Windows Server 2012)</li> <li>IBM Security Directory Server V6.3</li> <li>IBM Security Directory Server V6.4</li> </ul>

## IBM Installation Manager

IBM Spectrum Protect использует IBM Installation Manager - программу установки, которая может использовать удаленные или локальные репозитории программ для установки или обновления многих продуктов IBM.

Если обязательная версия IBM Installation Manager еще не установлена, то она автоматически устанавливается или обновляется при установке IBM Spectrum Protect. Она должна остаться установленной на компьютере, чтобы позже можно было обновить или деинсталлировать IBM Spectrum Protect.

Ниже приведены объяснения некоторых терминов, используемых в IBM Installation Manager:

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

### Предложение

Устанавливаемый модуль программного продукта.

Предложение IBM Spectrum Protect содержит все носители, которые требуются IBM Installation Manager для установки IBM Spectrum Protect.

**Пакет** Группа программных компонентов, необходимых для установки предложения.

Пакет IBM Spectrum Protect включает в себя следующие компоненты:

- Программа установки IBM Installation Manager
- Предложение IBM Spectrum Protect

### Группа пакетов

Набор пакетов, использующих общий родительский каталог.

Группа пакетов по умолчанию для пакета IBM Spectrum Protect - IBM Installation Manager.

### Репозиторий

Удаленная или локальная область хранения данных и других ресурсов программы.

Пакет IBM Spectrum Protect хранится в репозитории в IBM Fix Central.

### Каталог общих ресурсов

Каталог, содержащий файлы или подключаемые модули программ, которые совместно используются пакетами.

IBM Installation Manager хранит в каталоге общих ресурсов связанные с установкой файлы, включая файлы, используемые для отката к предыдущей версии IBM Spectrum Protect.

---

## Контрольные списки для планирования сведений о сервере

Контрольные списки помогут вам спланировать объем и расположение пространства хранения, необходимого серверу IBM Spectrum Protect. Их можно использовать также для сохранения трассировки имен и ID пользователей.

**Ограничение:** Если используется файловая система File Allocation Table (FAT или FAT32) или формат New Technology File System (NTFS), задать корневой каталог системы в качестве каталога базы данных или журнала нельзя. Нужно создать в корневом каталоге один или несколько подкаталогов. После этого создайте в подкаталогах каталоги базы данных и журнала.

Элемент	Необходимое пространство	Число каталогов	Положение каталогов
База данных			
Активный журнал			
Архивный журнал			
Необязательно: Зеркальная копия активного журнала			
Необязательно: Вторичный архивный журнал (резервный каталог для архивного журнала)			

Элемент	Имена и ID пользователей	Расположение
ID пользователя экземпляра для сервера, то есть ID, который использовался для запуска и работы сервера IBM Spectrum Protect		
Домашний каталог для сервера, то есть каталог, содержащий ID пользователя экземпляра		
Имя экземпляра базы данных		
Каталог экземпляра для сервера, представляющий собой каталог с файлами, связанными именно с данным экземпляром сервера (файл серверных опций и другие файлы, связанные с сервером)		
Имя сервера; для каждого сервера используйте уникальное имя		

## Планирование мощностей

Планирование емкости для IBM Spectrum Protect включает в себя управление такими ресурсами, как база данных, журнал восстановления и совместно используемая область ресурсов. Для максимального увеличения ресурсов как части планирования мощности необходимо оценить требования к пространству для базы данных и журнала восстановления. В области совместно используемых ресурсов должно быть достаточно пространства для каждой установки или обновления.

## Оценка необходимого объема пространства для базы данных

Оценить необходимое для базы данных пространство можно, исходя из максимально допустимого числа файлов, одновременного находящихся в хранилище сервера, или на основе емкости пула хранения.

### Об этой задаче

В качестве начального объема пространства базы данных можно порекомендовать использовать не менее 25 ГБ. Доступ к пространству файловой системы предоставляется должным образом. Размер базы данных 25 ГБ достаточен для среды тестирования или среды, включающей только менеджер библиотек. Для производственного сервера с поддержкой клиентских рабочих нагрузок размер базы данных должен быть больше. Если вы используете дисковые пулы хранения с произвольным доступом (DISK), потребуется дополнительное пространство хранения баз данных и журналов для пулов хранения с последовательным доступом.

Максимальный размер базы данных IBM Spectrum Protect - 4 ТБ.

Информацию об оценке размера базы данных в производственной среде на основе числа файлов и размера пула хранения смотрите в темах ниже.

### Оценка требований к пространству базы данных на основе числа файлов

Если возможно оценить максимальное количество файлов, которые будут одновременно находиться в системе хранения сервера, это число можно использовать для оценки требований к пространству базы данных.

#### Об этой задаче

Для оценки требований к объему пространства на основе максимального числа файлов в системе хранения сервера используйте следующие рекомендации:

- 600 - 1000 байт на каждую хранимую версию файла, включая резервные копии образов.

**Ограничение:** Сюда не входит пространство, используемое во время дедупликации данных.

- 100 - 200 байт на каждый кэшированный файл, файл пула хранения копий, файл пула активных данных и дедуплицированный файл.
- Дополнительное пространство требуется для оптимизации базы данных в части поддержки переменных схем доступа к данным и внутренней обработки данных на сервере. Объем дополнительного пространства равен 50% оцененного размера памяти для хранения файловых объектов.

В следующем примере для единственного клиента вычисления основываются на максимальных значениях из предыдущих инструкций. В примерах не учитывается возможное использование объединения файлов. В общем случае объединение файлов сокращает объем требуемого пространства базы данных. Объединение файлов не затрагивает перенесенные файлы.

#### Процедура

1. Вычислите число версий файлов. Чтобы получить число версий файлов, сложите следующие значения:
  - a. Вычислите число резервных копий файлов. Например, одновременно может существовать до 500 000 резервных копий клиентских файлов. В этом примере политики хранения требуют, чтобы хранилось до трех резервных копий каждого файла:
$$500\ 000 \text{ файлов} \times 3 \text{ копии} = 1\ 500\ 000 \text{ файлов}$$
  - b. Вычислите количество архивных файлов. Например, до 100 000 клиентских файлов могут быть архивными копиями.
  - c. Вычислите количество перенесенных файлов. Например, до 200 000 клиентских файлов могут быть перемещены с клиентских рабочих станций.Если для каждого файла требуется 1000 байт, то общий объем требуемого для принадлежащих клиентам файлов пространства базы данных - 1,8 ГБ.
$$(1\ 500\ 000 + 100\ 000 + 200\ 000) \times 1000 = 1,8 \text{ ГБ}$$
2. Вычислите число кэшированных файлов, файлов пула хранения копий, файлов пула активных данных и дедуплицированных файлов:
  - a. Вычислите количество кэшированных копий. Например, кэширование разрешено в дисковом пуле хранения размером 5 ГБ. Верхний порог переноса пула равен 90%, а нижний - 70%. Таким образом, 20% дискового пула, то есть 1 ГБ, будет занято кэшированными файлами.  
Если средний размер файла около 10 КБ, в кэше в любой момент времени находится около 100000 файлов:
$$100\ 000 \text{ файлов} \times 200 \text{ байт} = 19 \text{ МБ}$$



- b. Вычислите количество файлов пула хранения копий. Для всех основных пулов памяти создается резервная копия:

$$(1\,500\,000 + 100\,000 + 200\,000) * 200 \text{ байт} = 343 \text{ МБ}$$

- c. Вычислите количество активных файлов пула хранения. Все данные активных резервных копий клиента в первичных пулах хранения копируются в пул хранения активных данных. Допустим, что 500 000 версий 1 500 000 резервных копий файлов в основном пуле являются активными:

$$500\,000 * 200 \text{ байт} = 95 \text{ МБ}$$

- d. Вычислите количество дедуплицированных данных. Допустим, что пул хранения данных, подвергнутых дедупликации, содержит 50000 файлов:

$$50\,000 * 200 \text{ байт} = 10 \text{ МБ}$$

На основании этих вычислений для клиентских кэшированных файлов, файлов пула хранения копий, файлов пула активных данных и дедуплицированных файлов требуется примерно 0,5 ГБ дополнительного пространства базы данных.

3. Вычислите объем дополнительного пространства, требуемый для оптимизации базы данных. Для обеспечения оптимального доступа к данным и управления сервером требуется дополнительное пространство базы данных. Объем дополнительного пространства базы данных равен 50% общего пространства, необходимого для хранения файловых объектов.

$$(1,8 + 0,5) * 50\% = 1,2 \text{ ГБ}$$

4. Вычислите общий объем пространства базы данных, требуемый для этого клиента. Общий объем составит примерно 3,5 ГБ:

$$1,8 + 0,5 + 1,2 = 3,5 \text{ ГБ}$$

5. Вычислите общий объем пространства базы данных, требуемый для всех клиентов. Если предыдущие оценки приведены для типичного клиента и у вас 500 таких клиентов, то можно использовать для примера следующую оценку общего объема пространства базы данных, требуемого для всех клиентов:

$$500 * 3,5 = 1,7 \text{ ТБ}$$

### Результаты

**Совет:** В приведенных выше примерах результаты представляют собой примерные оценки. Фактический размер базы данных может отличаться от ожидаемого из-за таких факторов, как число каталогов и длина полных имен файлов. Рекомендуется периодически производить мониторинг базы данных и корректировать ее размер, если потребуется.

### Дальнейшие действия

При обычных операциях серверу IBM Spectrum Protect может потребоваться временное пространство баз данных. Это пространство необходимо для следующих задач:

- Сохранять результаты сортировки или упорядочивания, которые еще не сохранены и не оптимизированы непосредственно в базе данных. Эти результаты временно сохраняются в базе данных для обработки.
- Предоставлять административный доступ к базе данных одним из следующих способов:
  - Через клиент Open Database Connectivity (ODBC) DB2
  - Через клиент Oracle Java Database Connectivity (JDBC)
  - Из командной строки клиента администрирования на сервер с помощью Structured Query Language (SQL)

Используйте дополнительные 50 ГБ временного пространства на каждые 500 ГБ пространства для файловых объектов и оптимизации. Смотрите инструкции в следующей таблице. В примере, использованном в предыдущем шаге, для файловых объектов и оптимизации для 500 клиентов требуется общий объем пространства базы данных 1,7 ТБ. На основании этих оценок еще около 200 ГБ требуется для временного пространства. Суммарный объем требуемого пространства базы данных составляет 1,9 ТБ.

Размер базы данных	Минимальные потребности временного пространства
< 500 ГБ	50 ГБ
≥ 500 ГБ и < 1 ТБ	100 ГБ
≥ 1 ТБ и < 1,5 ТБ	150 ГБ
≥ 1,5 и < 2 ТБ	200 ГБ
≥ 2 и < 3 ТБ	250 - 300 ГБ
≥ 3 и < 4 ТБ	350 - 400 ГБ

### Оценка требований к пространству базы данных на основе мощности пула хранения

Чтобы оценить требования к пространству базы данных на основе мощности пула хранения, используйте коэффициент 1 - 5%. Например, если вам требуется мощность пула хранения в 200 ТБ, размер базы данных составит примерно 2 - 10 ТБ. Как общее правило, сделайте вашу базу данных настолько большой, насколько это возможно, чтобы предотвратить недостаток памяти. Если в пространстве базы данных не хватит памяти, может произойти сбой операций сервера и операций сохранения, выполняемых клиентом.

### Менеджер баз данных и временное пространство

Менеджер баз данных сервера IBM Spectrum Protect выделяет системную память и дисковое пространство для базы данных и управляет ими. Объем нужного пространства базы данных зависит от объема доступной памяти системы и рабочей нагрузки сервера.

Менеджер баз данных сортирует данные в определенном порядке, как в операторе SQL, который вводится для запроса данных. В зависимости от рабочей нагрузки на сервере, если объем данных больше, чем может обрабатывать менеджер баз данных, эти упорядоченные данные размещаются во временном дисковом пространстве. Данные располагаются во временном дисковом пространстве, когда уже существует большой набор результатов. Менеджер баз данных динамически управляет памятью, используемой при размещении данных во временном дисковом пространстве.

Например, большой объем результатов может возникнуть при обработке устаревания данных. Если памяти системы недостаточно для хранения набора результатов, некоторые данные размещаются во временном дисковом пространстве. Если во время обработки устаревания выбран чрезмерно большой узел или файловое пространство, то менеджер баз данных не сможет отсортировать данные в памяти. Для сортировки данных менеджеру баз данных понадобится временное пространство.

Чтобы запустить операции базы данных, рассмотрите возможность добавления пространства базы данных для следующих сценариев:

- У базы данных маленький объем пространства, и операции сервера, которым требуется временное пространство, используют оставшуюся незанятую память.

- Файловые пространства велики, или для них назначена политика, которая создает много версий файлов.
- Сервер IBM Spectrum Protect должен быть запущен с ограниченным объемом памяти. Для запуска своих операций база данных использует главную память сервера IBM Spectrum Protect. Однако если памяти недостаточно, сервер IBM Spectrum Protect выделяет для базы данных временное пространство на диске. Например, если доступно 10 ГБ памяти, а для операций базы данных требуется 12 ГБ, база данных использует временное пространство.
- При внедрении сервера IBM Spectrum Protect появится сообщение об ошибке недостаток памяти базы данных. Отслеживайте в активном журнале сервера сообщения, относящиеся к пространству баз данных.

**Важное замечание:** Не изменяйте программу DB2, устанавливаемую вместе с пакетами установки и пакетами Fix Pack IBM Spectrum Protect. Не устанавливайте другую версию, выпуск или пакет исправлений и не производите обновление до другой версии, выпуска или пакета исправлений программы DB2, чтобы не повредить базу данных.

## Требования к пространству журнала восстановления

В IBM Spectrum Protect термин *журнал восстановления* включает в себя активных журнал, архивный журнал, зеркальную копию активного журнала и архивный журнал восстановления при отказе. Требуемый объем пространства для журнала восстановления зависит от различных факторов, например, от интенсивности операций клиента на сервере.

### Пространство активных и архивных журналов

Оценивая необходимый размер памяти для активного и архивного журналов, включите несколько дополнительных страниц на случай непредвиденных обстоятельств, например, случайных тяжелых рабочих нагрузок и восстановления после сбоя.

Максимальный размер активного журнала для серверов IBM Spectrum Protect версии 7.1 и новее должен составлять 512 ГБ. Размер архивного журнала ограничен размером файловой системы, в которой он установлен.

Учитывайте следующие общие рекомендации для оценки размера активного журнала:

- Рекомендуемый начальный размер активного журнала - 16 ГБ.
- Убедитесь, что размер активного журнала достаточен, по крайней мере, для тех текущих операций, которые обычно обрабатываются сервером. В качестве меры предосторожности попытайтесь учесть наибольший объем работы, которую сервер может выполнять одновременно. Обеспечьте для активного журнала некоторый дополнительный объем пространства, которое может использоваться при необходимости. Предусмотрите 20% дополнительного пространства.
- Отслеживайте используемое и доступное пространство активного журнала. При необходимости подстраивайте размер активного журнала в зависимости от таких факторов, как активность клиентов и уровень операций сервера.
- Убедитесь, что размер каталога, в котором содержится активный журнал, не меньше размера самого журнала. Если каталог больше по размеру, чем активный журнал, при необходимости он может использоваться для обработки аварийного восстановления.
- Убедитесь, что в файловой системе, которая содержит каталог активного журнала, есть по крайней мере 8 ГБ свободного места для требований временных перемещений журналов.

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Рекомендуемый начальный размер архивного журнала - 48 ГБ.

Каталог архивного журнала должен быть достаточно большим, чтобы в нем уместились файлы журнала, сгенерированные с момента последнего полного резервного копирования. Например, если вы производите резервное копирование базы данных ежедневно, каталог архивного журнала должен быть достаточно большим, чтобы в нем уместились файлы журнала для всех операций клиентов в течение 24 часов. Чтобы освободить пространство, при полном резервном копировании базы данных сервер удаляет устаревшие файлы архивного журнала. Если каталог архивного журнала переполняется, а каталог резервного архивного журнала не существует, файлы журнала остаются в каталоге активного журнала. Это условие может привести к остановке сервера в связи с переполнением каталога активного журнала. При повторном запуске сервера часть используемого для активного журнала пространства освобождается.

После установки сервера вы можете отслеживать использование архивного журнала и пространство каталога архивного журнала. Если каталог архивного журнала переполняется, то это может привести к следующим проблемам:

- Сервер не сможет провести полное резервное копирование базы данных. Исследуйте и разрешите эту проблему.
- Другие приложения, выполняют запись в каталог архивного журнала, уменьшая объем доступного для архивного журнала пространства. Не используйте пространство архивного журнала для других приложений, в том числе для других серверов IBM Spectrum Protect. Убедитесь, что у каждого сервера существует отдельное положение хранения, которым владеет и управляет данный сервер.

### Пример: оценка размера активного и архивного журналов для основных операций сохранения данных клиентами:

Основные операции сохранения данных клиентами включают в себя резервное копирование, архивирование и управление пространством. Пространство журналов должно быть достаточно большим, чтобы обрабатывать все выполняемые одновременно операции сохранения.

Чтобы определить размеры активных и архивных журналов для основных операций сохранения, выполняемых клиентами, используйте следующую формулу:

число клиентов  $\times$  число файлов, сохраненных в течение каждой транзакции  
 $\times$  размер пространства журнала, необходимый для каждого файла

Такое вычисление использовано в примере в следующей таблице.

Таблица 5. Основные операции сохранения данных клиентами

Элемент	Значения примера	Описание
Максимальное число клиентских узлов, в которых одновременно выполняется резервное копирование, архивирование и перенос данных в любое время	300	Число клиентских узлов, в которых производится резервное копирование, архивирование и перенос данных каждую ночь.
Количество файлов, сохраняемых за каждую транзакцию	4096	Значение опции сервера TXNGROUPMAX по умолчанию - 4096.

Таблица 5. Основные операции сохранения данных клиентами (продолжение)

Элемент	Значения примера	Описание
Размер пространства журналов, необходимый для каждого файла	3053 байта	<p>Значение 3053 байта для каждого файла в транзакции представляет количество байт в журнале, необходимое для резервного копирования файлов от клиента Windows, где длина имен файлов - от 12 до 120 байт.</p> <p>Это значение основывается на результатах тестов, выполненных в лабораторных условиях. Эти тесты включали в себя клиенты резервного копирования и архивирования, выполнявшие операции резервного копирования в дисковый пул хранения с произвольным доступом (DISK). Пулы DISK приводят к большему размеру журналов, чем пулы хранения последовательного доступа. Применяйте в расчетах значения, большие 3053 байт, если длина имен сохраняемых файлов - больше, чем от 12 до 120 байт.</p>
Активный журнал: Рекомендуемый размер	19,5 ГБ <sup>1</sup>	<p>Используйте следующую формулу для вычисления размера активного журнала. Один гигабайт равен 1 073 741 824 байт.</p> <p><math>(300 \text{ клиентов} \times 4096 \text{ сохраняемых за каждую транзакцию файлов} \times 3053 \text{ байта на каждый файл}) \div 1\,073\,741\,824 \text{ байт} = 3,5 \text{ ГБ}</math></p> <p>Увеличьте этот размер на рекомендуемый начальный размер в 16 ГБ:</p> <p><math>3,5 + 16 = 19,5 \text{ ГБ}</math></p>
Архивный журнал: Рекомендуемый размер	58,5 ГБ <sup>1</sup>	<p>Из-за требования возможности сохранения архивных журналов за три цикла резервного копирования базы данных сервера умножьте этот оценочный размер активного журнала на 3, чтобы оценить суммарные требования к размеру архивного журнала.</p> <p><math>3,5 \times 3 = 10,5 \text{ ГБ}</math></p> <p>Учтем увеличение этого размера за счет оцененного начального размера в 48 ГБ:</p> <p><math>10,5 + 48 = 58,5 \text{ ГБ}</math></p>
<p><sup>1</sup> Значения примера в этой таблице используются только, чтобы показать, как вычисляются размеры активных журналов и архивных журналов. В производственной среде, где не используется дедупликация, предлагаемый минимальный размер активного журнала - 16 ГБ. Предлагаемый минимальный размер архивного журнала в производственной среде, где не используется дедупликация, составляет 48 ГБ. Если при подстановке в приведенные оценки значений для вашей среды получатся результаты, превышающие 16 ГБ и 48 ГБ, используйте большие величины для оценки размера активного и архивного журнала.</p> <p>Отслеживайте свои журналы и при необходимости настраивайте их размеры.</p>		

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

### Пример: оценка размеров активных и неактивных журналов для клиентов, использующих несколько сеансов:

Если для опции клиента RESOURCEUTILIZATION задано большее значение, чем по умолчанию, из-за одновременности выполнения увеличивается рабочая нагрузка на сервер.

Чтобы определить размеры активных и архивных журналов, когда клиенты используют несколько сеансов, примените следующую формулу:

число клиентов  $\times$  число сеансов для каждого клиента  $\times$  число файлов, сохраненных в течение каждой транзакции  $\times$  объем памяти журнала, необходимой для каждого файла

Такое вычисление использовано в примере в следующей таблице.

Таблица 6. Несколько сеансов клиента

Элемент	Значения примера		Описание
Максимальное число клиентских узлов, в которых одновременно выполняется резервное копирование, архивирование и перенос данных в любое время	300	1000	Число клиентских узлов, в которых производится резервное копирование, архивирование и перенос данных каждую ночь.
Возможных сеансов для каждого клиента	3	3	Параметр опции клиента RESOURCEUTILIZATION больше, чем значение по умолчанию. Каждый сеанс клиента запускает параллельно до трех сеансов.
Количество файлов, сохраняемых за каждую транзакцию	4096	4096	Значение опции сервера TXNGROUPMAX по умолчанию - 4096.
Размер пространства журналов, необходимый для каждого файла	3053	3053	<p>Значение 3053 байта для каждого файла в транзакции представляет количество байт в журнале, необходимое для резервного копирования файлов от клиента Windows, где длина имен файлов - от 12 до 120 байт.</p> <p>Это значение основывается на результатах тестов, выполненных в лабораторных условиях. Эти тесты включали в себя клиенты резервного копирования и архивирования, выполнявшие операции резервного копирования в дисковый пул хранения с произвольным доступом (DISK). Пулы DISK приводят к большему размеру журналов, чем пулы хранения последовательного доступа. Применяйте в расчетах значения, большие 3053 байт, если длина имен сохраняемых файлов - больше, чем от 12 до 120 байт.</p>

Таблица 6. Несколько сеансов клиента (продолжение)

Элемент	Значения примера		Описание
Активный журнал: Рекомендуемый размер	26,5 ГБ <sup>1</sup>	51 ГБ <sup>1</sup>	<p>Следующие вычисления проведены для 300 клиентов: Один гигабайт равен 1 073 741 824 байт.</p> <p><math>(300 \text{ клиентов} \times 3 \text{ сеанса на каждого клиента} \times 4096 \text{ сохраняемых за каждую транзакцию файлов} \times 3053 \text{ байта на каждый файл}) \div 1\,073\,741\,824 = 10,5 \text{ ГБ}</math></p> <p>Увеличьте этот размер на рекомендуемый начальный размер в 16 ГБ:</p> <p><math>10,5 + 16 = 26,5 \text{ ГБ}</math></p> <p>Следующие вычисления проведены для 1000 клиентов: Один гигабайт равен 1 073 741 824 байт.</p> <p><math>(1000 \text{ клиентов} \times 3 \text{ сеанса на каждого клиента} \times 4096 \text{ сохраняемых за каждую транзакцию файлов} \times 3053 \text{ байта на каждый файл}) \div 1\,073\,741\,824 = 35 \text{ ГБ}</math></p> <p>Увеличьте этот размер на рекомендуемый начальный размер в 16 ГБ:</p> <p><math>35 + 16 = 51 \text{ ГБ}</math></p>
Архивный журнал: Рекомендуемый размер	79,5 ГБ <sup>1</sup>	153 ГБ <sup>1</sup>	<p>Из-за требования возможности сохранения архивных журналов за три цикла резервного копирования базы данных сервера умножьте этот оценочный размер активного журнала на 3, чтобы оценить суммарные требования к размеру архивного журнала:</p> <p><math>10,5 \times 3 = 31,5 \text{ ГБ}</math></p> <p><math>35 \times 3 = 105 \text{ ГБ}</math></p> <p>Увеличим эти размеры на рекомендуемый начальный размер 48 ГБ:</p> <p><math>31,5 + 48 = 79,5 \text{ ГБ}</math></p> <p><math>105 + 48 = 153 \text{ ГБ}</math></p>
<p><sup>1</sup> Значения примера в этой таблице используются только, чтобы показать, как вычисляются размеры активных журналов и архивных журналов. В производственной среде, где не используется дедупликация, предлагаемый минимальный размер активного журнала - 16 ГБ. Предлагаемый минимальный размер архивного журнала в производственной среде, где не используется дедупликация, составляет 48 ГБ. Если при подстановке в приведенные оценки значений для вашей среды получатся результаты, превышающие 16 ГБ и 48 ГБ, используйте большие величины для оценки размера активного и архивного журнала.</p> <p>Отслеживайте ваш активный журнал и при необходимости настраивайте его размер.</p>			

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

**Пример: оценка размера активного и архивного журналов для операций одновременной записи:**

Если операции резервного копирования клиентов используют пулы хранения, которые сконфигурированы для одновременной записи, увеличивается объем пространства журнала, требуемого для каждого файла.

Пространство журнала, требуемое для каждого файла, увеличивается примерно на 200 байт на каждый пул хранения копий, который используется для операции одновременной записи. В примере в следующей таблице данные сохраняются в двух пулах хранения копий в дополнение к первичному пулу хранения. Оценочный размер журнала увеличивается на 400 байт для каждого файла. Если использовать рекомендованное значение памяти журнала для каждого файла (3053 байта), полный объем составит 3453 байта.

Такое вычисление использовано в примере в следующей таблице.

Таблица 7. Одновременные операции записи

Элемент	Значения примера	Описание
Максимальное число клиентских узлов, в которых одновременно выполняется резервное копирование, архивирование и перенос данных в любое время	300	Число клиентских узлов, в которых производится резервное копирование, архивирование и перенос данных каждую ночь.
Количество файлов, сохраняемых за каждую транзакцию	4096	Значение опции сервера TXNGROUPMAX по умолчанию - 4096.
Размер пространства журналов, необходимый для каждого файла	3453 байта	<p>3053 байта на каждый файл плюс 200 байт на каждый пул хранения копий.</p> <p>Значение 3053 байта для каждого файла в транзакции представляет количество байт в журнале, необходимое для резервного копирования файлов от клиента Windows, где длина имен файлов - от 12 до 120 байт.</p> <p>Это значение основывается на результатах тестов, выполненных в лабораторных условиях. Эти тесты включали в себя клиенты резервного копирования и архивирования, выполнявшие операции резервного копирования в дисковый пул хранения с произвольным доступом (DISK). Пулы DISK приводят к большему размеру журналов, чем пулы хранения последовательного доступа. Применяйте в расчетах значения, большие 3053 байт, если длина имен сохраняемых файлов - больше, чем от 12 до 120 байт.</p>
Активный журнал: Рекомендуемый размер	20 ГБ <sup>1</sup>	<p>Используйте следующую формулу для вычисления размера активного журнала. Один гигабайт равен 1 073 741 824 байт.</p> <p><math>(300 \text{ клиентов} \times 4096 \text{ сохраняемых за каждую транзакцию файлов} \times 3453 \text{ байта на каждый файл}) \div 1\,073\,741\,824 \text{ байт} = 4,0 \text{ ГБ}</math></p> <p>Увеличьте этот размер на рекомендуемый начальный размер в 16 ГБ:</p> <p><math>4 + 16 = 20 \text{ ГБ}</math></p>



Таблица 7. Одновременные операции записи (продолжение)

Элемент	Значения примера	Описание
Архивный журнал: Рекомендуемый размер	60 ГБ <sup>1</sup>	<p>Из-за требования возможности сохранения архивных журналов за три цикла резервного копирования базы данных сервера умножьте этот оценочный размер активного журнала на 3, чтобы оценить требования к размеру архивного журнала:</p> $4 \text{ ГБ} \times 3 = 12 \text{ ГБ}$ <p>Учтем увеличение этого размера за счет оцененного начального размера в 48 ГБ:</p> $12 + 48 = 60 \text{ ГБ}$
<p><sup>1</sup> Значения примера в этой таблице используются только, чтобы показать, как вычисляются размеры активных журналов и архивных журналов. В производственной среде, где не используется дедупликация, предлагаемый минимальный размер активного журнала - 16 ГБ. Предлагаемый минимальный размер архивного журнала в производственной среде, где не используется дедупликация, составляет 48 ГБ. Если при подстановке в приведенные оценки значений для вашей среды получатся результаты, превышающие 16 ГБ и 48 ГБ, используйте большие величины для оценки размера активного и архивного журнала.</p> <p>Отслеживайте свои журналы и при необходимости настраивайте их размеры.</p>		

## Пример: оценка размера активных и архивных журналов для основных операций сохранения данных клиентами и операций сервера:

Перемещения данных в хранилище сервера, процессы идентификации для дедупликации, освобождение памяти и обработка устаревших данных могут происходить одновременно с операциями сохранения данных клиентами. Задачи администрирования, такие как административные команды и запросы SQL от клиентов администрирования, могут также выполняться одновременно с операциями сохранения данных клиентами. Операции сервера и административные задачи, выполняемые одновременно, могут увеличить требуемый объем памяти активного журнала.

Например, перемещение данных из дискового пула хранения с произвольным доступом (DISK) в дисковый пул хранения с последовательным доступом (FILE) использует примерно 110 байт памяти журнала на каждый перемещаемый файл. Допустим, например, что у вас есть 300 клиентов архивирования и резервного копирования, и каждый из них проводит резервное копирование 100 000 файлов каждую ночь. Файлы изначально хранятся в пуле хранения DISK, а затем переносятся в пул хранения FILE. Чтобы оценить объем памяти активного журнала, требуемой для этого перемещения данных, воспользуемся следующим вычислением. Число клиентов в формуле представляет собой максимальное число клиентских узлов, в которых одновременно выполняется резервное копирование, архивирование и перенос данных в любое время.

300 клиентов  $\times$  100 000 файлов на каждого клиента  $\times$  110 байт = 3,1 ГБ

Добавьте это значение к оценке размера активного журнала, полученной для основных операций сохранения данных клиентами.

### Пример: оценка размера активных и архивных журналов в условиях сильной неоднородности:

Проблемы с недостатком памяти для активного журнала могут возникнуть в том случае, если есть много быстро заканчивающихся транзакций и несколько транзакций, которым требуется гораздо больше времени для завершения. Типичная ситуация возникает, когда активны многие сеансы резервного копирования рабочих станций или файл-серверов и одновременно активны несколько сеансов резервного копирования очень больших баз данных. Если такая ситуация применима к вашей среде, вам может потребоваться увеличить размер памяти активного журнала, чтобы работа завершилась успешно.

### Пример: Оценка размеров архивных журналов с полными резервными копиями базы данных:

Сервер IBM Spectrum Protect удаляет ненужные файлы из архивного журнала только после полного резервного копирования базы данных. Следовательно, при оценке требуемой для архивного журнала памяти необходимо учитывать и периодичность полного резервного копирования базы данных.

Например, если полное резервное копирование базы данных производится раз в неделю, размер архивного журнала должен быть достаточным, чтобы содержать всю информацию за неделю в архивном журнале.

Различие в размерах архивного журнала для ежедневных и полных резервных копирований базы данных показано в примере в следующей таблице.

Таблица 8. Полное резервное копирование базы данных

Элемент	Значения примера	Описание
Максимальное число клиентских узлов, в которых одновременно выполняется резервное копирование, архивирование и перенос данных в любое время	300	Число клиентских узлов, в которых производится резервное копирование, архивирование и перенос данных каждую ночь.
Количество файлов, сохраняемых за каждую транзакцию	4096	Значение опции сервера TXNGROUPMAX по умолчанию - 4096.
Размер пространства журналов, необходимый для каждого файла	3453 байта	<p>3053 байт на каждый файл плюс 200 байт на каждый пул хранения копий.</p> <p>Значение 3053 байта для каждого файла в транзакции представляет количество байт в журнале, необходимое для резервного копирования файлов от клиента Windows, где длина имен файлов - от 12 до 120 байт.</p> <p>Это значение основывается на результатах тестов, выполненных в лабораторных условиях. Эти тесты включали в себя клиенты резервного копирования и архивирования, выполнявшие операции резервного копирования в дисковый пул хранения с произвольным доступом (DISK). Пулы DISK приводят к большему размеру журналов, чем пулы хранения последовательного доступа. Применяйте в расчетах значения, большие 3053 байт, если длина имен сохраняемых файлов - больше, чем от 12 до 120 байт.</p>

Таблица 8. Полное резервное копирование базы данных (продолжение)

Элемент	Значения примера	Описание
Активный журнал: Рекомендуемый размер	20 ГБ <sup>1</sup>	Используйте следующую формулу для вычисления размера активного журнала. Один гигабайт равен 1 073 741 824 байт.  (300 клиентов x 4096 файлов на транзакцию x 3453 байт на файл) ÷ 1 073 741 824 байт = 4,0 ГБ  Увеличьте этот размер на рекомендуемый начальный размер в 16 ГБ:  4 + 16 = 20 ГБ
Архивный журнал: Рекомендованный размер при ежедневном полном резервном копировании базы данных	60 ГБ <sup>1</sup>	Из-за требования возможности сохранения архивных журналов за три цикла резервного копирования базы данных сервера умножьте этот оценочный размер активного журнала на 3, чтобы оценить суммарные требования к размеру архивного журнала:  4 ГБ x 3 = 12 ГБ  Учтем увеличение этого размера за счет оцененного начального размера в 48 ГБ:  12 + 48 = 60 ГБ
Архивный журнал: Рекомендованный размер при еженедельном полном резервном копировании базы данных	132 ГБ <sup>1</sup>	Из-за требования возможности сохранения архивных журналов за три цикла резервного копирования базы данных сервера умножьте этот оценочный размер активного журнала на 3, чтобы оценить суммарные требования к размеру архивного журнала. Умножим этот результат на число дней между полными резервными копированиями базы данных:  (4 ГБ x 3 ) x 7 = 84 ГБ  Учтем увеличение этого размера за счет оцененного начального размера в 48 ГБ:  84 + 48 = 132 ГБ
<sup>1</sup> Значения примера в этой таблице используются только, чтобы показать, как вычисляются размеры активных журналов и архивных журналов. В производственной среде, где не используется дедупликация, предлагаемый минимальный размер активного журнала - 16 ГБ. Рекомендуемый начальный размер архивного журнала в производственной среде, где не используется дедупликация, составляет 48 ГБ. Если при подстановке в приведенные оценки значений для вашей среды получатся результаты, превышающие 16 ГБ и 48 ГБ, используйте большие величины для оценки размера активного и архивного журнала.  Отслеживайте свои журналы и при необходимости настраивайте их размеры.		

## Пример: оценка размера активных и архивных журналов для операций дедупликации данных:

Если используется дедупликация данных, необходимо рассмотреть ее влияние на требования к размеру пространства активных и архивных журналов.

Следующие факторы влияют на требования к размеру пространства активных и архивных журналов:

### Объем дедуплицированных данных

Влияние дедупликации данных на размер активного и архивного журналов зависит от процентной доли данных, которые могут использоваться для

дедупликации. Если эта процентная доля данных для дедупликации относительно велика, потребуется больший объем пространства журналов.

### Размер и количество экстентов

Для каждого экстента, идентифицированного в процессе подготовки дедупликации, требуется примерно 1500 байт в пространстве активного журнала. Например, если при подготовке процесса дедупликации идентифицировано 250 тысяч экстентов, оценочный объем активного журнала составляет:

$250\,000 \text{ идентифицированных в каждом процессе экстентов} \times 1500 \text{ байт для каждого экстента} = 358 \text{ МБ}$

Рассмотрим следующий сценарий: Триста клиентов архива резервных копий проводят каждую ночь до 100 тысяч операций резервного копирования файлов. Эти операции создают рабочую нагрузку в 30 миллионов файлов. Среднее количество экстентов для каждого файла - два. Следовательно, полное число экстентов - 60 миллионов, а для архивного журнала требуется 84 ГБ памяти:

$60\,000\,000 \text{ экстентов} \times 1500 \text{ байт на каждый экстент} = 84 \text{ ГБ}$

Процесс идентификации дубликатов оперирует с агрегатами файлов. Агрегат состоит из файлов, которые сохранены в данной транзакции, как задано опцией сервера TXNGROUPMAX. Предположим, что по умолчанию для опции сервера TXNGROUPMAX задано значение 4096. Если среднее число экстентов для каждого файла - два, общее число экстентов в каждом агрегате - 8192, а требуемая память активного журнала - 12 МБ:

$8192 \text{ экстента в каждом агрегате} \times 1500 \text{ байт на каждый экстент} = 12 \text{ МБ}$

### Время выполнения и число процессов идентификации дубликатов

Время выполнения и число процессов идентификации дубликатов также влияют на размер активного журнала. Если использовать оцененный в предыдущем примере размер активного журнала (12 МБ), при параллельном выполнении десяти процессов идентификации дубликатов одновременная нагрузка активного журнала составит 120 МБ:

$12 \text{ МБ на каждый процесс} \times 10 \text{ процессов} = 120 \text{ МБ}$

### Размер файла

На размер активного журнала могут влиять также большие файлы, обрабатываемые для идентификации дубликатов. Допустим, например, что клиент резервного копирования и архивирования производит резервную копию около 80 гигабайтов (снимок файловой системы). В этом объекте может содержаться большое число дублированных экстентов, например, если проводилось инкрементное резервное копирование включенных в файловую систему файлов. Допустим, например, что снимок файловой системы содержит 1,2 миллиона дублированных экстентов. Эти 1,2 миллиона экстентов в таком большом файле представляют единственную транзакцию для процесса идентификации дубликатов. Требуемая для этого единственного объекта полная память активного журнала составляет 1,7 гигабайтов:

$1\,200\,000 \text{ экстентов} \times 1500 \text{ байт на каждый экстент} = 1,7 \text{ ГБ}$

Если одновременно с процессом идентификации дубликатов для этого большого объекта будет происходить аналогичный, но меньший по объему процесс, активному журналу может не хватить памяти. Допустим, например, что пул хранения включен для дедупликации. В пуле хранения содержится смесь данных, в том числе мелкие файлы с размером от 10 КБ до нескольких

сотен КБ. В пуле хранения есть также несколько больших объектов, содержащих основную процентную долю дублированных экстенгов.

Чтобы принять во внимание не только требования к объему памяти, но и затраты времени и продолжительность одновременных транзакций, увеличьте оцененный размер активного журнала примерно вдвое. Допустим, например, что ваша оценка дает для требуемого объема памяти значение 25 ГБ (23,3 ГБ + 1,7 ГБ на дедупликацию большого объекта). Если процессы дедупликации выполняются одновременно, рекомендуемый размер активного журнала составит 50 ГБ. Предлагаемый размер архивного журнала - 150 ГБ.

Примеры в следующих таблицах показывают результаты расчетов для активных и архивных журналов. В примере первой таблицы использован средний размер экстенга 700 КБ. Во втором примере (вторая таблица) средний размер экстенга - 256 КБ. Как видно, меньший средний размер дубликата экстенга (256 КБ) приводит к большему оцененному размеру активного журнала. Для исключения или минимизации проблем функционирования сервера используйте значение 256 КБ для оценки размера активного журнала в вашей производственной среде.

Таблица 9. Средний размер дубликата экстенга - 700 КБ

Элемент	Значения примера		Описание
Размер наибольшего единичного объекта для дедупликации	800 ГБ	4 ТБ	Детализация обработки для дедупликации - на уровне файлов. Поэтому наибольший единичный файл для дедупликации представляет собой наибольшую транзакцию и соответствующую большую нагрузку для активного и архивного журналов.
Средний размер экстенгов	700 КБ	700 КБ	Алгоритмы дедупликации используют метод переменных блоков. Не у всех дедуплицированных экстенгов данного файла одинаковый размер, поэтому для оценки используется средний размер экстенгов.
Экстенги для данного файла	1 198 372 бит	6 135 667 бит	При использовании среднего размера экстенгов (700 КБ) эта оценка дает среднее число экстенгов для данного объекта.  Для объекта размером 800 ГБ была использована следующая формула: $(800 \text{ ГБ} \div 700 \text{ КБ}) = 1\,198\,372 \text{ бит}$  Аналогичные вычисления для объекта размером 4 ТБ: $(4 \text{ ТБ} \div 700 \text{ КБ}) = 6\,135\,667$
Активный журнал: Оценочный размер, требуемый для дедупликации единичного большого объекта во время единичного процесса идентификации дубликатов	1,7 ГБ	8,6 ГБ	Оценка размера активного журнала, требуемого для этой транзакции.

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Таблица 9. Средний размер дубликата экстенда - 700 КБ (продолжение)

Элемент	Значения примера		Описание
Активный журнал: Рекомендуемый общий размер	66 ГБ <sup>1</sup>	79,8 ГБ <sup>1</sup>	<p>Принимая во внимание другие аспекты рабочей нагрузки сервера в дополнение к дедупликации, увеличьте существующую оценку вдвое. В этих примерах требуемый для дедупликации единичного большого объекта размер памяти активного журнала рассматривается с учетом ранее полученной оценки требуемого размера активного журнала.</p> <p>В следующих вычислениях рассматривается несколько транзакций и объект размером 800 ГБ:</p> $(23,3 \text{ ГБ} + 1,7 \text{ ГБ}) \times 2 = 50 \text{ ГБ}$ <p>Увеличьте этот размер на рекомендуемый начальный размер в 16 ГБ:</p> $50 + 16 = 66 \text{ ГБ}$ <p>В следующих вычислениях рассматривается несколько транзакций и объект размером 4 ТБ:</p> $(23,3 \text{ ГБ} + 8,6 \text{ ГБ}) \times 2 = 63,8 \text{ ГБ}$ <p>Увеличьте этот размер на рекомендуемый начальный размер в 16 ГБ:</p> $63,8 + 16 = 79,8 \text{ ГБ}$
Архивный журнал: Рекомендуемый размер	198 ГБ <sup>1</sup>	239,4 ГБ <sup>1</sup>	<p>Увеличьте оцененный размер активного журнала втрое.</p> <p>В следующих вычислениях рассматривается несколько транзакций и объект размером 800 ГБ:</p> $50 \text{ ГБ} \times 3 = 150 \text{ ГБ}$ <p>Увеличим этот размер на рекомендуемый начальный размер 48 ГБ:</p> $150 + 48 = 198 \text{ ГБ}$ <p>В следующих вычислениях рассматривается несколько транзакций и объект размером 4 ТБ:</p> $63,8 \text{ ГБ} \times 3 = 191,4 \text{ ГБ}$ <p>Учтем увеличение этого размера за счет оцененного начального размера в 48 ГБ:</p> $191,4 + 48 = 239,4 \text{ ГБ}$
<p><sup>1</sup> Значения примера в этой таблице используются только, чтобы показать, как вычисляются размеры активных журналов и архивных журналов. В производственной среде, где не используется дедупликация, рекомендуемый минимальный размер активного журнала - 32 ГБ. Рекомендуемый минимальный размер архивного журнала в производственной среде, где не используется дедупликация, составляет 96 ГБ. Если при подстановке в приведенные оценки значений для вашей среды получатся результаты, превышающие 32 ГБ и 96 ГБ, используйте большие величины для оценки размера активного и архивного журнала.</p> <p>Отслеживайте свои журналы и при необходимости настраивайте их размеры.</p>			

Таблица 10. Средний размер дубликата экстенда - 256 КБ

Элемент	Значения примера		Описание
Размер наибольшего единичного объекта для дедупликации	800 ГБ	4 ТБ	Детализация обработки для дедупликации - на уровне файлов. Поэтому наибольший единичный файл для дедупликации представляет собой наибольшую транзакцию и соответствующую большую нагрузку для активного и архивного журналов.
Средний размер экстендов	256 КБ	256 КБ	Алгоритмы дедупликации используют метод переменных блоков. Не у всех дедуплицированных экстендов данного файла одинаковый размер, поэтому для оценки используется средний размер экстендов.
Экстенды для данного файла	3 276 800 бит	16 777 216 бит	<p>При использовании среднего размера экстендов эта оценка дает среднее число экстендов для данного объекта.</p> <p>В следующих вычислениях рассматривается несколько транзакций и объект размером 800 ГБ:</p> $(800 \text{ ГБ} \div 256 \text{ КБ}) = 3\,276\,800 \text{ бит}$ <p>В следующих вычислениях рассматривается несколько транзакций и объект размером 4 ТБ:</p> $(4 \text{ ТБ} \div 256 \text{ КБ}) = 16\,777\,216 \text{ бит}$
Активный журнал: Оценочный размер, требуемый для дедупликации единичного большого объекта во время единичного процесса идентификации дубликатов	4,5 ГБ	23,4 ГБ	Оценочный размер памяти активного журнала, требуемой для этой транзакции.
Активный журнал: Рекомендуемый общий размер	71,6 ГБ <sup>1</sup>	109,4 ГБ <sup>1</sup>	<p>Принимая во внимание другие аспекты рабочей нагрузки сервера в дополнение к дедупликации, увеличьте существующую оценку вдвое. В этих примерах требуемый для дедупликации единичного большого объекта размер памяти активного журнала рассматривается с учетом ранее полученной оценки требуемого размера активного журнала.</p> <p>В следующих вычислениях рассматривается несколько транзакций и объект размером 800 ГБ:</p> $(23,3 \text{ ГБ} + 4,5 \text{ ГБ}) \times 2 = 55,6 \text{ ГБ}$ <p>Увеличьте этот размер на рекомендуемый начальный размер в 16 ГБ:</p> $55,6 + 16 = 71,6 \text{ ГБ}$ <p>В следующих вычислениях рассматривается несколько транзакций и объект размером 4 ТБ:</p> $(23,3 \text{ ГБ} + 23,4 \text{ ГБ}) \times 2 = 93,4 \text{ ГБ}$ <p>Увеличьте этот размер на рекомендуемый начальный размер в 16 ГБ:</p> $93,4 + 16 = 109,4 \text{ ГБ}$

Таблица 10. Средний размер дубликата экстенда - 256 КБ (продолжение)

Элемент	Значения примера		Описание
Архивный журнал: Рекомендуемый размер	214,8 ГБ <sup>1</sup>	328,2 ГБ <sup>1</sup>	<p>Троекратный размер оценки активного журнала.</p> <p>Следующие вычисления проведены для объекта размером 800 ГБ:</p> $55,6 \text{ ГБ} \times 3 = 166,8 \text{ ГБ}$ <p>Учтем увеличение этого размера за счет оцененного начального размера в 48 ГБ:</p> $166,8 + 48 = 214,8 \text{ ГБ}$ <p>Следующие вычисления проведены для объекта размером 4 ТБ:</p> $93,4 \text{ ГБ} \times 3 = 280,2 \text{ ГБ}$ <p>Учтем увеличение этого размера за счет оцененного начального размера в 48 ГБ:</p> $280,2 + 48 = 328,2 \text{ ГБ}$
<p><sup>1</sup> Значения примера в этой таблице используются только, чтобы показать, как вычисляются размеры активных журналов и архивных журналов. В производственной среде, где не используется дедупликация, рекомендуемый минимальный размер активного журнала - 32 ГБ. Рекомендуемый минимальный размер архивного журнала в производственной среде, где не используется дедупликация, составляет 96 ГБ. Если при подстановке в приведенные оценки значений для вашей среды получатся результаты, превышающие 32 ГБ и 96 ГБ, используйте большие величины для оценки размера активного и архивного журнала.</p> <p>Отслеживайте свои журналы и при необходимости настраивайте их размеры.</p>			

### Пространство зеркальной копии активного журнала

Можно использовать зеркальную копию активного журнала, если не удастся прочитать файлы активного журнала. Может существовать только одна зеркальная копия активного журнала.

Создание зеркальной копии журнала - рекомендуемая опция. Если вы увеличите размер активного журнала, размер зеркальной копии журнала увеличится автоматически. Зеркальное копирование журнала может отрицательно сказаться на производительности, так как при зеркальном копировании потребуются удвоенный объем операций ввода-вывода. Дополнительное пространство, которое требуется для зеркальной копии журнала - это еще один фактор, который следует учесть, при принятии решения относительно создания зеркальной копии журнала.

Если каталог зеркальной копии журнала переполняется, сервер записывает сообщения об ошибке в активный журнал и в файл db2diag.log. Работа сервера продолжится.



## Пространство резервного архивного журнала

Резервный архивный журнал используется сервером, если в каталоге архивного журнала не хватает места.

Задав каталог резервного архивного журнала, можно предотвратить ошибки, которые могут происходить при нехватке места в каталоге архивного журнала. Если переполнятся и каталог архивного журнала, и диск или файловая система, где находится каталог резервного архивного журнала, данные останутся в каталоге активного журнала. Это условие может привести к остановке сервера в связи с переполнением активного журнала.

## Мониторинг использования пространства для базы данных и журналов восстановления

Для определения размера используемого и доступного пространства активного журнала введите команду **QUERY LOG**. Для отслеживания использования пространства базой данных и журналами восстановления можно проверить также записи в журнале операций.

### Активный журнал

Если объем доступного пространства активного журнала недостаточен, в журнале операций появятся следующие записи:

#### **ANR4531I: IC\_AUTOBACKUP\_LOG\_USED\_SINCE\_LAST\_BACKUP\_TRIGGER**

Это сообщение выводится, когда объем пространства активного журнала превышает максимальный заданный размер. Сервер IBM Spectrum Protect начинает полное резервное копирование базы данных.

Чтобы изменить максимальный размер журнала, остановите сервер. Откройте файл `dsmserv.opt` и задайте новое значение для опции `ACTIVELOGSIZE`. По завершении операции перезапустите сервер.

#### **ANR0297I: IC\_BACKUP\_NEEDED\_LOG\_USED\_SINCE\_LAST\_BACKUP**

Это сообщение выводится, когда объем пространства активного журнала превышает максимальный заданный размер. Надо вручную выполнить резервное копирование базы данных.

Чтобы изменить максимальный размер журнала, остановите сервер. Откройте файл `dsmserv.opt` и задайте новое значение для опции `ACTIVELOGSIZE`. По завершении операции перезапустите сервер.

#### **ANR4529I: IC\_AUTOBACKUP\_LOG\_UTILIZATION\_TRIGGER**

Отношение размера используемого пространства активного журнала к доступному размеру пространства активного журнала превышает порог использования журнала. Если должно будет начаться хотя бы одно полное резервное копирование базы данных, сервер IBM Spectrum Protect начнет инкрементное резервное копирование базы данных. В противном случае сервер начнет полное резервное копирование базы данных.

#### **ANR0295I: IC\_BACKUP\_NEEDED\_LOG\_UTILIZATION**

Отношение размера используемого пространства активного журнала к доступному размеру пространства активного журнала превышает порог использования журнала. Надо вручную выполнить резервное копирование базы данных.

### Архивный журнал

Если объем доступного пространства архивного журнала недостаточен, в журнале операций появится следующая запись:

#### **ANR0299I: IC\_BACKUP\_NEEDED\_ARCHLOG\_USED**

Отношение размера используемого пространства архивного журнала к доступному размеру пространства архивного журнала превышает порог использования журнала. Сервер IBM Spectrum Protect начинает автоматическое полное резервное копирование базы данных.

### База данных

Если объем доступного пространства для операций базы данных недостаточен, в журнале операций появятся следующие сообщения:

#### **ANR2992W: IC\_LOG\_FILE\_SYSTEM\_UTILIZATION\_WARNING\_2**

Используемое пространство базы данных превышает порог использования пространства базы данных. Чтобы увеличить размер пространства для базы данных, используйте команду **EXTEND DBSPACE**, команду **EXTEND DBSPACE** или утилиту DSMSEV FORMAT с параметром **DBDIR**.

#### **ANR1546W: FILESYSTEM\_DBPATH\_LESS\_1GB**

Размер доступного пространства в каталоге, где расположены серверные файлы базы данных, меньше 1 ГБ.

Когда сервер IBM Spectrum Protect создается при помощи утилиты DSMSEV FORMAT или мастера по конфигурированию, одновременно создаются база данных сервера и журнал восстановления. Кроме того, создаются файлы для хранения информации о базе данных, используемой менеджером базы данных. Указанный в этом сообщении каталог обозначает положение информации о базе данных, используемой менеджером баз данных. Если в этом каталоге нет доступного пространства, сервер больше не может функционировать.

Необходимо добавить пространство к файловой системе или обеспечить доступное пространство в файловой системе или на диске.

### Удаление файлов отката установки

Можно удалить определенные файлы установки, сохраненные во время процесса установки, чтобы высвободить пространство в каталоге совместно используемого ресурса. Например, файлы, которые, возможно, требовались для операции отката, это те файлы, которые можно удалить.

### Об этой задаче

Чтобы удалить файлы, которые больше не нужны, используйте либо графический мастер установки, либо командную строку в режиме консоли.

### Удаление файлов отката установки с использованием графического мастера

Можно удалить определенные файлы установки, сохраненные во время процесса установки, используя пользовательский интерфейс IBM Installation Manager.

#### Процедура

1. Откройте IBM Installation Manager.
2. Щелкните по **Файл > Предпочтения**.
3. Выберите **Файлы для отката**.
4. Щелкните по **Удалить сохраненные файлы** и нажмите на **ОК**.

### Удаление файлов отката установки с использованием командной строки

Можно удалить определенные файлы установки, сохраненные во время процесса установки, при помощи командной строки.

#### Процедура

1. В каталоге, в котором установлен IBM Installation Manager, перейдите в следующий подкаталог:  
`eclipse\tools`  
Например:  
`C:\Program Files\IBM\Installation Manager\eclipse\tools`
2. В каталоге `tools` введите следующую команду, чтобы запустить командную строку IBM Installation Manager:  
`imcl.exe -c`
3. Введите П, чтобы выбрать Предпочтения.
4. Введите 3, чтобы выбрать Файлы для отката.
5. Введите D, чтобы удалить файлы для отката.
6. Введите A, чтобы применить изменения и вернуться в меню предпочтений.
7. Введите C, чтобы выйти из Меню предпочтений.
8. Введите X, чтобы закрыть Installation Manager.

---

## Практические рекомендации по именованию сервера

Используйте эти описания для справки при установке или обновлении сервера IBM Spectrum Protect.

### ID пользователя экземпляра

ID пользователя экземпляра служит основой для других имен, связанных с экземпляром сервера. ID пользователя экземпляра также называют владельцем экземпляра.

Например: `tsminst1`

ID пользователя экземпляра - это ID пользователя, у которого должны быть полномочия владельца или доступ с правом на чтение/запись для всех каталогов, которые вы создаете для базы данных и журнала восстановления. Обычная практика работы сервера - его запуск от имени ID пользователя экземпляра. У этого ID пользователя должно быть право чтения и записи в каталоги, используемые для всех классов устройств **FILE**.

### Имя экземпляра базы данных

Имя экземпляра базы данных - это имя экземпляра сервера в том виде, в каком оно представлено в реестре.

Например: Server1

### Каталог экземпляра

Каталог экземпляра - это каталог, содержащий связанные с экземпляром сервера файлы (файл опций сервера и другие специфичные для сервера файлы). У этого каталога может быть любое имя по вашему выбору. Чтобы этот каталог было проще распознать, используйте имя, связывающее каталог с именем экземпляра.

Можно использовать имя, содержащее имя экземпляра сервера в том виде, в каком оно представлено (или появится) в реестре. По умолчанию, имена экземпляров сервера имеют вид Serverx.

Например: C:\tsm\server1

В каталоге экземпляра хранятся следующие файлы для экземпляра сервера:

- Файл серверных опций, `dsmserv.opt`
- Файл базы данных ключей сервера `cert.kdb` и файлы `.arm` (используемые клиентами и другими серверами для импорта сертификатов **SSL** на сервер)
- Файл конфигурации устройств, если серверная опция **DEVCONFIG** не задает полное имя
- Файл истории томов, если серверная опция **VOLUMEHISTORY** не задает полное имя
- Тома для пулов хранения **DEVTYPE=FILE**, если спецификация каталога для класса устройств не является полной.
- Обработчики пользователя
- Выходная информация трассировки (если не задано полное имя)

### Имя базы данных

Именем базы данных для каждого экземпляра сервера всегда является **TSMDB1**. Это имя нельзя изменить.

### Имя сервера

Имя сервера - это внутреннее имя для IBM Spectrum Protect, и оно используется для выполнения операций, включающих в себя взаимодействия между несколькими серверами IBM Spectrum Protect. В качестве примера можно привести взаимодействие сервера с сервером и совместное использование библиотеки.

Имя сервера также используется при добавлении сервера в Центр операций, чтобы им можно было управлять с использованием этого интерфейса. Используйте для каждого сервера уникальное имя. Чтобы имя было проще распознать в Центре операций или в выходной информации команды **QUERY SERVER**, используйте имя, отражающее положение или назначение сервера. Не изменяйте имя сервера IBM Spectrum Protect после того, как он сконфигурирован как хаб или подчиненный сервер.

Если вы используете мастер, рекомендуемым именем по умолчанию будет имя хоста компьютера, который вы используете. Можно использовать другое имя, которое будет иметь смысл в вашей среде. Если у вас в системе более одного сервера и вы используете мастер, вы сможете использовать имя по умолчанию только для одного из серверов. Для каждого сервера нужно ввести уникальное имя.

Например:

TUCSON\_SERVER1

TUCSON\_SERVER2

### Каталоги для пространства базы данных и журнала восстановления

Каталогам можно присваивать имена в соответствии с принятой у вас практикой. Чтобы было проще распознавать каталоги, используйте имена, связывающие каталоги с экземпляром сервера.

Например, в случае архивного журнала:

f:\server1\archlog

---

## Каталоги установки

К каталогам установки сервера IBM Spectrum Protect относятся каталог сервера, каталог DB2, каталог устройств, каталог языка и другие каталоги. В каждом из них содержится несколько дополнительных каталогов.

(/opt/tivoli/tsm/server/bin) - это каталог по умолчанию, содержащий код сервера и файлы лицензии.

Структура каталогов продукта DB2, устанавливаемого в ходе установки сервера IBM Spectrum Protect, соответствует тому, что задокументировано в источниках информации по DB2. Защищайте эти каталоги и файлы так же, как вы защищаете каталоги сервера. Каталог по умолчанию - /opt/tivoli/tsm/db2.

Можно использовать следующие языки: английский (США), испанский, итальянский, китайский Big5, китайский GBK, китайский традиционный, китайский упрощенный, корейский, немецкий, португальский (Бразилия), русский, французский и японский.



---

## Глава 2. Установка компонентов сервера

Чтобы установить компоненты сервера версии 8.1, можно использовать мастер установки, командную строку в режиме консоли или режим без вывода сообщений.

### Об этой задаче

При использовании программы установки IBM Spectrum Protect можно установить следующие компоненты:

- сервер (server)

**Совет:** База данных (DB2), Global Security Kit (GSKit) и IBM Java Runtime Environment (JRE) автоматически устанавливаются при выборе компонента сервера.

- языки сервера
- лицензия
- устройства
- IBM Spectrum Protect for SAN
- Центр операций

Для установки сервера версии 8.1 надо выделить примерно 15 - 30 минут.

---

## Получение пакета установки

Пакет установки IBM Spectrum Protect можно получить с сайта скачивания IBM (например, Passport Advantage или IBM Fix Central).

### Процедура

1. Загрузите нужный файл пакета с одного из следующих веб-сайтов.
  - Скачайте пакет сервера со страницы Passport Advantage или Fix Central.
  - Самую свежую информацию, обновления и исправления обслуживания смотрите по адресу: Портал поддержки IBM.
2. Если вы скачали пакет с сайта скачивания IBM, то сделайте следующее:
  - a. Убедитесь, что у вас будет достаточно места для хранения файлов установки, когда они будут извлечены из пакета продукта. Требования к свободному месту можно увидеть в документе по скачиванию:
    - IBM Spectrum Protect техническое замечание 4042944
    - IBM Spectrum Protect Extended Edition техническое замечание 4042945
    - IBM Spectrum Protect for Data Retention техническое замечание 4042946
  - b. Перейдите в каталог, куда вы поместили исполняемый файл.

**Важное замечание:** В следующем шаге файлы извлекаются в текущий каталог. Имя каталога может содержать не более 128 символов. Убедитесь, что извлекаете файлы установки в пустой каталог. Не выполняйте извлечение в каталог с ранее извлеченными файлами или с какими-либо еще файлами.

- c. Чтобы извлечь файлы программы установки, либо дважды щелкните по выполняемому файлу, либо введите указанную ниже команду в командной строке. Файлы извлекаются в текущий каталог.

`имя_пакета.exe`

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

где *имя\_пакета* выглядит, как в следующем примере: *8.1.x.000-IBM\_Spectrum\_Protect-SRV-WindowsX64.exe*

3. Выберите один из следующих способов установки IBM Spectrum Protect:
  - “Установка IBM Spectrum Protect при помощи мастера установки”
  - “Установка IBM Spectrum Protect в режиме консоли” на стр. 55
  - “Установка IBM Spectrum Protect в режиме без вывода сообщений” на стр. 56
4. После установки IBM Spectrum Protect и до настройки этого продукта в соответствии с вашими требованиями посетите следующий веб-сайт: Портал поддержки IBM. Щелкните по **Support and downloads** (Поддержка и материалы для скачивания) и примените все требуемые исправления.

---

## Установка IBM Spectrum Protect при помощи мастера установки

Сервер можно установить при помощи графического мастера IBM Installation Manager.

### Прежде чем начать

Перед запуском установки сделайте следующее:

- Убедитесь, что для операционной системы задан нужный язык. По умолчанию язык операционной системы - это язык мастера по установке.
- Убедитесь, что у ID пользователя, который вы планируете использовать для установки, есть полномочия локального администратора.

### Процедура

Установите IBM Spectrum Protect, используя следующий метод:

Опция	Описание
Установка программы из скачанного пакета:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Перейдите в каталог, в который вы скачали пакет..</li><li>2. Запустите мастер установки, введя следующую команду: <code>install.bat</code> Можно также дважды щелкнуть по файлу <code>install.bat</code> (в каталоге, куда были распакованы файлы установки).</li></ol>

### Дальнейшие действия

- Если в процессе установки возникают ошибки, то они записываются в файлы журнала, которые хранятся в каталоге журналов IBM Installation Manager.  
Вы можете просмотреть файлы журнала установки, выбрав **Файл > Просмотреть журнал** в инструменте Installation Manager. Чтобы выполнить сбор этих файлов журнала, выберите **Справка > Экспорт данных для анализа проблем** в инструменте Installation Manager.
- После установки сервера и компонентов и до настройки этого продукта в соответствии с вашими требованиями посетите сайт Портал поддержки IBM. Щелкните по **Downloads (fixes and PTFs)** (Скачивание: исправления и PTF) и примените все требуемые исправления.
- После установки нового сервера ознакомьтесь с разделом Первые шаги после установки IBM Spectrum Protect, чтобы узнать, как сконфигурировать сервер.



- Если в Windows доступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, используйте этот собственный драйвер устройств. Если в Windows недоступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, установите драйвер устройства IBM Spectrum Protect при помощи команды `dpinst.exe /a`. Файл `dpinst.exe` находится в каталоге драйверов устройств. Каталог по умолчанию - `C:\Program Files\Tivoli\TSM\device\drivers`.

## Установка IBM Spectrum Protect в режиме консоли

IBM Spectrum Protect можно установить из командной строки в режиме консоли.

### Прежде чем начать

Перед запуском установки сделайте следующее:

- Убедитесь, что для операционной системы задан нужный язык. По умолчанию язык операционной системы - это язык мастера по установке.
- Убедитесь, что у ID пользователя, который вы планируете использовать для установки, есть полномочия локального администратора.

### Процедура

Установите IBM Spectrum Protect, используя следующий метод:

Опция	Описание
<b>Установка программы из скачанного пакета:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейдите в каталог, в который вы скачали пакет..</li> <li>2. Запустите мастер установки в консольном режиме, введя следующую команду: <code>install.bat -c</code></li> </ol> <p><b>Необязательно:</b> Сгенерируйте файл ответов в ходе установки в режиме консоли. Укажите опции установки в режиме консоли и на панели Сводка укажите G, чтобы сгенерировать ответы.</p>

### Дальнейшие действия

- Если в процессе установки возникают ошибки, то они записываются в файлы журнала, которые хранятся в каталоге журналов IBM Installation Manager, например:  
`C:\ProgramData\IBM\Installation Manager\logs`
- После установки сервера и компонентов и до настройки этого продукта в соответствии с вашими требованиями посетите сайт Портал поддержки IBM. Щелкните по **Downloads (fixes and PTFs)** (Скачивание: исправления и PTF) и примените все требуемые исправления.
- После установки нового сервера ознакомьтесь с разделом Первые шаги после установки IBM Spectrum Protect, чтобы узнать, как сконфигурировать сервер.
- Если в Windows доступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, используйте этот собственный драйвер устройств. Если в Windows недоступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, установите драйвер устройства IBM Spectrum Protect при помощи команды `dpinst.exe /a`. Файл `dpinst.exe` находится в каталоге драйверов устройств. Каталог по умолчанию - `C:\Program Files\Tivoli\TSM\device\drivers`.

носителей, которые вы собираетесь использовать, установите драйвер устройства IBM Spectrum Protect при помощи команды `dpinst.exe /a`. Файл `dpinst.exe` находится в каталоге драйверов устройств. Каталог по умолчанию - `C:\Program Files\Tivoli\TSM\device\drivers`.

---

## Установка IBM Spectrum Protect в режиме без вывода сообщений

Сервер можно установить или обновить в режиме без вывода сообщений. В режиме без вывода сообщений установка не отправляет сообщений на консоль, а сохраняет сообщения и ошибки в файлы журнала.

### Прежде чем начать

Чтобы задать входные данные при использовании установки в режиме без вывода сообщений, можно использовать файл ответов. Указанные ниже примеры файлов ответов поставляются в каталоге `input` в том месте, куда был распакован пакет установки:

#### **install\_response\_sample.xml**

Используйте этот файл для установки компонентов IBM Spectrum Protect.

#### **update\_response\_sample.xml**

Используйте этот файл для обновления компонентов IBM Spectrum Protect.

Эти файлы содержат значения по умолчанию, которые помогут вам избежать всех ненужных предупреждений. Чтобы воспользоваться этими файлами, выполните приведенные в файлах инструкции.

Если вы хотите настроить файл ответов, вы можете изменить опции, содержащиеся в файле. Информацию о файлах ответов смотрите в разделе [Файлы ответов](#).

### Процедура

1. Создайте файл ответов. Вы можете изменить пример файла ответов или создать свой собственный.
2. Если вы устанавливаете сервер и компонент Центр операций в режиме без вывода сообщений, создайте пароль для склада доверенных сертификатов компонента Центр операций в файле ответов.

Если вы используете файл `install_response_sample.xml`, добавьте пароль в следующую строку в файле, где *пароль* - это пароль:

```
<variable name='ssl.password' value='пароль' />
```

Дополнительную информацию об этом пароле смотрите в разделе [Контрольный список установки](#).

**Совет:** Пароль склада доверенных сертификатов не требуется, если вы используете файл `update_response_sample.xml` для обновления компонента Центр операций.

3. Запустите установку без вывода сообщений, введя в каталоге, в который распакован пакет установки, следующую команду. Значение *файл\_ответов* соответствует пути и имени файла ответов:
  - `install.bat -s -input файл_ответов -acceptLicense`

## Дальнейшие действия

- Если в процессе установки возникают ошибки, то они записываются в файлы журнала, которые хранятся в каталоге журналов IBM Installation Manager, например:  
C:\ProgramData\IBM\Installation Manager\logs
- После установки сервера и компонентов и до настройки этого продукта в соответствии с вашими требованиями посетите сайт Портал поддержки IBM. Щелкните по **Downloads (fixes and PTFs)** (Скачивание: исправления и PTF) и примените все требуемые исправления.
- После установки нового сервера ознакомьтесь с разделом Первые шаги после установки IBM Spectrum Protect, чтобы узнать, как сконфигурировать сервер.
- Если в Windows доступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, используйте этот собственный драйвер устройств. Если в Windows недоступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, установите драйвер устройства IBM Spectrum Protect при помощи команды `dpinst.exe /a`. Файл `dpinst.exe` находится в каталоге драйверов устройств. Каталог по умолчанию - C:\Program Files\Tivoli\TSM\device\drivers.

## Установка языковых пакетов сервера

Переводы для сервера позволяют серверу показывать сообщения и справку на языках, отличных от английского (США). Такие переводы позволяют также использовать региональные стандарты представления дат, времени и чисел.

### Прежде чем начать

Инструкции по установке пакетов поддержки национальных языков для агента хранения смотрите в документе Конфигурация пакета поддержки национальных языков для агентов хранения.

## Локали языка сервера

Либо используйте опцию языкового пакета по умолчанию, либо выберите другой языковой пакет для вывода сообщений и справки сервера.

Этот языковой пакет автоматически устанавливается для следующей языковой опции по умолчанию для сообщений и справки сервера: LANGUAGE AMENG.

Для прочих языков и локалей установите языковой пакет, нужный для вашей установки.

Можно использовать следующие языки:

Таблица 11. Языки сервера для Windows

Язык	Значение опции LANGUAGE
Китайский упрощенный	chs
Китайский традиционный	cht
Английский	ameng
Французский	fra
Немецкий	deu
Итальянский	ita

Таблица 11. Языки сервера для Windows (продолжение)

Язык	Значение опции LANGUAGE
Japanese (Shift-JIS)	jpn
Корейский	kor
Бразильский португальский	ptb
Русский	rus
Испанский	esp

**Ограничение:** При использовании Центра операций некоторые символы могут выводиться неправильно, если язык веб-браузера не совпадает с языком сервера. При появлении этой неполадки следует сконфигурировать в браузере использование того же языка, что и на сервере.

### Конфигурирование языкового пакета

После конфигурирования языкового пакета сообщения и справки выводятся на сервере на языке, отличном от английского (США). Пакеты установки входят в комплект поставки программного обеспечения IBM Spectrum Protect.

#### Об этой задаче

Для опции LANGUAGE в файле опций сервера задайте имя локали, которую нужно использовать. Например, для использования локали rus задайте для опции LANGUAGE значение rus. Смотрите раздел “Локали языка сервера” на стр. 57.

Если локаль успешно инициализирована, то с ее помощью форматируется дата, время и представление чисел для сервера. Если локаль не инициализируется успешно, сервер будет использовать файлы сообщений на английском языке (США), а также формат дат времени и чисел для языка системы 'Английский (США)'.

### Обновление языкового пакета

Вы можете изменить или обновить языковой пакет при помощи IBM Installation Manager.

#### Об этой задаче

Внутри одного и того же экземпляра IBM Spectrum Protect можно установить другой языковой пакет.

- Для установки другого языкового пакета используйте функцию **Изменить** программы IBM Installation Manager.
- Для обновления языковых пакетов до новых версий используйте функцию **Обновить** программы IBM Installation Manager.

**Совет:** В IBM Installation Manager термин *обновить* (update) означает поиск и установку обновлений и исправлений для установленных программных пакетов. В этом контексте термины *update* и *upgrade* являются синонимами.

---

## Глава 3. Первые шаги после установки IBM Spectrum Protect

После установки версии 8.1 подготовьтесь к конфигурированию. Использование мастера по конфигурированию - предпочтительный способ для конфигурирования экземпляра IBM Spectrum Protect.

### Об этой задаче

1. Создайте каталоги и ID пользователя для экземпляра сервера. Смотрите раздел “Создание ID пользователя и каталогов для экземпляра сервера” на стр. 60.
2. Сконфигурируйте экземпляр сервера. Выберите одну из следующих опций.
  - Воспользуйтесь мастером по конфигурированию - это рекомендуемый способ. Смотрите раздел “Конфигурирование IBM Spectrum Protect при помощи мастера конфигурирования” на стр. 62.
  - Сконфигурируйте вручную новый экземпляр. Смотрите раздел “Конфигурирование экземпляра сервера вручную” на стр. 64. При конфигурировании вручную выполните описанные ниже шаги.
    - a. Сконфигурируйте каталоги и создайте экземпляр IBM Spectrum Protect. Смотрите раздел “Создание экземпляра сервера” на стр. 64.
    - b. Создайте новый файл серверных опций, скопировав пример файла, чтобы сконфигурировать связь между сервером и клиентами. Смотрите раздел “Конфигурирование связи между сервером и клиентом” на стр. 65.
    - c. Введите команду **DSMSERV FORMAT**, чтобы сформатировать базу данных. Смотрите раздел “Форматирование базы данных и журнала” на стр. 68.
    - d. Сконфигурируйте систему для резервного копирования базы данных. Смотрите раздел “Подготовка менеджера базы данных к резервному копированию базы данных” на стр. 69.
3. Сконфигурируйте опции, чтобы задать, когда запускать реорганизацию базы данных. Смотрите раздел “Опции конфигурирования сервера для обслуживания сервера баз данных” на стр. 70.
4. Запустите экземпляр сервера, если он еще не запущен.

Смотрите раздел “Запуск экземпляра сервера в системах Windows” на стр. 71.
5. Зарегистрируйте свою лицензию. Смотрите раздел “Регистрация лицензий” на стр. 77.
6. Подготовьте систему для резервного копирования базы данных. Смотрите раздел “Задание класса устройств для подготовки к резервному копированию баз данных” на стр. 77.
7. Наблюдайте сервер. Смотрите раздел “Мониторинг сервера” на стр. 79.

# Создание ID пользователя и каталогов для экземпляра сервера

Создайте ID пользователя для экземпляра сервера IBM Spectrum Protect и каталоги, которые нужны экземпляру сервера для базы данных и журналов восстановления.

## Прежде чем начать

Прежде чем выполнять данную задачу, ознакомьтесь с информацией о планировании пространства для сервера. Смотрите раздел “Контрольные списки для планирования сведений о сервере” на стр. 28.

## Процедура

1. Создайте ID пользователя, который станет владельцем экземпляра сервера. Вы будете использовать этот ID пользователя при создании экземпляра сервера в одном из последующих шагов.

Создайте ID пользователя, который станет владельцем экземпляра сервера IBM Spectrum Protect. ID пользователя может являться владельцем нескольких экземпляров сервера IBM Spectrum Protect. Укажите учетную запись пользователя, который будет владельцем экземпляра сервера.

Если сервер запускается как служба Windows, нужно указать учетную запись, под которой будет входить в систему эта служба. У этой учетной записи пользователя должны быть полномочия администратора системы. Одна учетная запись пользователя может являться владельцем нескольких экземпляров сервера.

Если в системе несколько серверов и вы хотите запускать каждый сервер от имени отдельной учетной записи пользователя, создайте в этом шаге новую учетную запись пользователя.

Создайте ID пользователя.

**Ограничение:** ID пользователя должен соответствовать следующим правилам:

В ID пользователя можно использовать буквы нижнего регистра (a-z), цифры (0-9) и символ подчеркивания ( \_ ). ID пользователя не должен содержать более 30 символов и не должен начинаться с *ibm*, *sql*, *sys* или с цифры. В качестве ID пользователя или имени группы нельзя использовать *user*, *admin*, *guest*, *public*, *local* или какое-либо зарезервированное слово SQL.

- a. Чтобы создать ID пользователя, введите следующую команду операционной системы:

```
net user ID_пользователя * /add
```

Вам предложат создать и подтвердить пароль для нового ID пользователя.

- b. Введите указанные ниже команды операционной системы, чтобы добавить новый ID пользователя в группы администраторов:

```
net localgroup Administrators ID_пользователя /add  
net localgroup DB2ADMNS ID_пользователя /add
```

2. Создайте каталоги, необходимые серверу.

Создайте пустые каталоги для каждого элемента в таблице и убедитесь, что у созданного ID пользователя есть разрешения 'чтение/запись' для каталогов. База данных, архивный журнал и активный журнал должны располагаться в разных физических томах.

Элемент	Примеры команд для создания каталогов	Ваши каталоги
Каталог экземпляра для сервера, представляющий собой каталог с файлами, связанными именно с данным экземпляром сервера (файл серверных опций и другие файлы, связанные с сервером)	<code>mkdir d:\tsm\server1</code>	
Каталоги базы данных	<code>mkdir d:\tsm\db001</code> <code>mkdir e:\tsm\db002</code> <code>mkdir f:\tsm\db003</code> <code>mkdir g:\tsm\db004</code>	
Каталог активного журнала	<code>mkdir h:\tsm\log</code>	
Каталог архивного журнала	<code>mkdir i:\tsm\archlog</code>	
Необязательно: Каталог для зеркальной копии активного журнала	<code>mkdir j:\tsm\logmirror</code>	
Необязательно: Каталог вторичного архивного журнала (каталог для резервного архивного журнала)	<code>mkdir k:\tsm\archlogfailover</code>	

При первоначальном создании сервера при помощи утилиты **DSMSERV FORMAT** или мастера конфигурирования создается база данных сервера и журнал восстановления. Кроме того, создаются файлы для хранения информации о базе данных, используемой менеджером базы данных.

3. Завершите сеанс для нового ID пользователя.

## Конфигурирование сервера IBM Spectrum Protect

После того как вы установите сервер и подготовитесь к конфигурированию, сконфигурируйте экземпляр сервера.

### Об этой задаче

**Совет:** Консоль IBM Spectrum Protect Management Console, которая представляет собой оснастку Microsoft Management Console (MMC), больше не поставляется с IBM Spectrum Protect. Предпочтительный метод конфигурирования сервера - использование мастера конфигурирования. Мастер можно использовать для выполнения нескольких задач конфигурирования сервера. Однако мастер нельзя использовать для расширения схемы Active Directory, чтобы клиенты могли автоматически обнаруживать серверы.

Сконфигурируйте экземпляр сервера IBM Spectrum Protect, выбрав один из следующих вариантов:

- Воспользуйтесь мастером конфигурирования IBM Spectrum Protect на локальном компьютере. Смотрите раздел “Конфигурирование IBM Spectrum Protect при помощи мастера конфигурирования”.
- Сконфигурируйте вручную новый экземпляр IBM Spectrum Protect. Смотрите раздел “Конфигурирование экземпляра сервера вручную” на стр. 64. При конфигурировании вручную выполните описанные ниже шаги.
  1. Сконфигурируйте каталоги и создайте экземпляр IBM Spectrum Protect. Смотрите раздел “Создание экземпляра сервера” на стр. 64.
  2. Создайте новый файл серверных опций, скопировав пример файла, чтобы сконфигурировать связь между сервером и клиентами IBM Spectrum Protect. Смотрите раздел “Конфигурирование связи между сервером и клиентом” на стр. 65.
  3. Введите команду DSMSEV FORMAT, чтобы сформатировать базу данных. Смотрите раздел “Форматирование базы данных и журнала” на стр. 68.
  4. Сконфигурируйте систему для резервного копирования базы данных. Смотрите раздел “Подготовка менеджера базы данных к резервному копированию базы данных” на стр. 69.

## Конфигурирование IBM Spectrum Protect при помощи мастера конфигурирования

Мастер обеспечивает подход к конфигурированию сервера на основе набора шагов. Используя графический интерфейс пользователя, вы сможете обойти ряд шагов по конфигурированию, которые сложно выполнить вручную. Запустите мастер в системе, в которой вы установили программу сервера IBM Spectrum Protect.

### Прежде чем начать

Перед началом работы с мастером конфигурирования нужно выполнить все предыдущие шаги для подготовки к конфигурированию. В число этих шагов входят установка IBM Spectrum Protect, создание каталогов базы данных и журналов и создание каталогов и ID пользователя для экземпляра сервера.

### Об этой задаче

**Совет:** Консоль IBM Spectrum Protect, которая представляет собой оснастку MMC, больше не поставляется с IBM Spectrum Protect. Предпочтительный метод конфигурирования экземпляра сервера - использование мастера конфигурирования. Мастер можно использовать для выполнения нескольких задач конфигурирования.

### Процедура

1. Убедитесь, что выполнены следующие требования:
  - Убедитесь, что выполнены следующие требования:
    - a. Выберите **Пуск > Администрирование > Службы**.
    - b. В окне Службы выберите службу **Удаленный реестр**, если она еще не запущена, и нажмите на **Пуск**.
  - Убедитесь, что порты 137, 139 и 445 не заблокированы брандмауэром:
    - a. Щелкните по **Запуск > Панель управления > Брандмауэр Windows**.
    - b. Выберите **Дополнительные параметры**.
    - c. Выберите **Входные правила** в левой панели.
    - d. Выберите **Новое правило** в правой панели:



- е. Создайте правило порта для портов TCP 137, 139 и 445 для разрешения соединений для доменных и частных сетей.
  - Сконфигурируйте **Управление учетными записями пользователей**:  
Получите доступ ко всем трем параметрам конфигурации управления учетными записями пользователей, получив сначала доступ к опциям **Локальная безопасность политики безопасности**; для этого используйте следующие шаги:
    - а. Включите встроенную учетную запись Администратора:
      - Выберите **Учетные записи: Состояние учетной записи администратора**.
      - Выберите **Включить** и щелкните по **ОК**.
    - б. Выключите **Управление учетными записями пользователей** для всех администраторов Windows.
      - Выберите **Управление учетной записью пользователя: Запускать всех администраторов** в режиме **Утверждать администраторов**.
      - Выберите **Выключить** и щелкните по **ОК**.
    - с. Выключите **Управление учетными записями пользователей** для встроенной учетной записи администратора:
      - Выберите **Управление учетной записью пользователя: Режим Утверждать администраторов** для встроенной учетной записи Администратор.
      - Выберите **Выключить** и щелкните по **ОК**.
  - Перезапустите сервер перед тем как продолжить работу с мастером Конфигурации.
2. Запустите локальную версию мастера:
- Щелкните по **Пуск > Все программы > IBM Spectrum Protect > Мастер конфигурирования**. Можно также дважды щелкнуть по программе `dsmicfgx.exe`, находящейся в каталоге *каталог\_установки\server*. Каталог по умолчанию - `C:\Program Files\Tivoli\TSM`.
- Завершите конфигурирование, следуя инструкциям. Мастер можно останавливать и перезапускать, но сервер не будет работать, пока не будет выполнена вся процедура конфигурирования.

## Конфигурирование протокола REXEC (Remote Execution Protocol) в Windows

Сконфигурируйте удаленный доступ при помощи описанных в этом разделе процедур.

### Прежде чем начать

Прежде чем запускать мастер, нужно сконфигурировать функцию управления учетными записями пользователей.

**Совет:** Убедитесь, что в службах Windows запущена удаленная служба реестра, а порты 445, 137 и 139 не блокированы брандмауэром.

### Процедура

Если система работает в Windows, выполните следующие действия, чтобы отключить управление учетными записями пользователей:

1. Должна быть включена встроенная учетная запись Администратор. Для включения встроенной учетной записи администратора выберите **Панель управления > Инструменты управления > Локальная политика безопасности**. Затем под заголовком **Параметры защиты**, дважды щелкните мышью по **Локальные**

политики. Дважды щелкните по **Опции защиты**. Дважды щелкните по разделу **Учетные записи: Состояние учетной записи администратора**. Выберите **Включить** и щелкните по **ОК**.

2. Управление учетными записями пользователей должно быть отключено для всех администраторов Windows. Чтобы отключить управление учетными записями пользователей, выберите **Панель управления > Инструменты управления > Локальная политика безопасности**. Затем под заголовком **Параметры защиты**, дважды щелкните мышью по **Локальные политики**. Дважды щелкните по **Опции защиты**. Дважды щелкните по разделу **Управление учетной записью пользователя: Запускать всех администраторов в режиме Утверждать администраторов**. Выберите **Выключить** и щелкните по **ОК**.
3. Управление учетными записями пользователей должно быть отключено для встроенной учетной записи Администратор. Чтобы отключить управление учетными записями пользователей, выберите **Панель управления > Инструменты управления > Локальная политика безопасности**. Затем под заголовком **Параметры защиты**, дважды щелкните мышью по **Локальные политики**. Дважды щелкните по **Опции защиты**. Дважды щелкните по разделу **Управление учетной записью пользователя: Режим Утверждать администраторов для встроенной учетной записи Администратор**. Выберите **Выключить** и щелкните по **ОК**.

## Конфигурирование экземпляра сервера вручную

После установки IBM Spectrum Protect версии 8.1 вы можете сконфигурировать IBM Spectrum Protect вручную, а не при помощи мастера по конфигурированию.

### Создание экземпляра сервера

Создайте экземпляр IBM Spectrum Protect, введя команду **db2icrt**.

### Об этой задаче

На одной рабочей станции может быть один или несколько экземпляров сервера.

**Важное замечание:** Прежде чем вводить команду **db2icrt**, убедитесь, что существует каталог пользователя и каталог экземпляра для пользователя. Если каталога экземпляра нет, вы должны его создать.

В каталоге экземпляра хранятся следующие файлы для экземпляра сервера:

- Файл серверных опций, **dsmserv.opt**
  - Файл базы данных ключей сервера **cert.kdb** и файлы **.arm** (используемые клиентами и другими серверами для импорта сертификатов **SSL** на сервер)
  - Файл конфигурации устройств, если серверная опция **DEVCONFIG** не задает полное имя
  - Файл истории томов, если серверная опция **VOLUMEHISTORY** не задает полное имя
  - Тома для пулов хранения **DEVTYPE=FILE**, если спецификация каталога для класса устройств не является полной.
  - Обработчики пользователя
  - Выходная информация трассировки (если не задано полное имя)
1. Войдите в систему как администратор и создайте экземпляр IBM Spectrum Protect при помощи команды **db2icrt**. Введите указанную ниже команду в виде одной строки. Учетная запись пользователя, которую вы укажете, станет ID пользователя-владельцем сервера Версии 8.1 (ID пользователя экземпляра).  
**db2icrt -u учетная\_запись\_пользователя имя\_экземпляра**

Например, если учетная запись пользователя - *tsminst1*, а экземпляр сервера - *Server1*, введите следующую команду:

```
db2icrt -u tsminst1 server1
```

Вас попросят ввести пароль для ID пользователя *tsminst1*. Потом, когда вы будете создавать и форматировать базу данных, вы укажете имя экземпляра, использовавшееся в этой команде, при помощи опции **-k**.

2. Измените путь по умолчанию для базы данных, так чтобы он указывал на диск, на котором находится каталог экземпляра сервера. Сделайте следующее:

- a. Выберите **Пуск > Программы > IBM DB2 > DB2TSM1 > Инструменты командной строки > Процессор командной строки**.

- b. Введите `quit`, чтобы закрыть процессор командной строки.

Должно быть открыто окно командной строки с правильно сконфигурированной средой для успешного ввода команд в последующих шагах.

- c. В командной строке в этом окне введите указанную ниже команду, чтобы задать переменную среды для экземпляра сервера, с которым вы работаете:

```
set db2instance=имя_экземпляра
```

Значение *имя\_экземпляра* совпадает с именем экземпляра, указанным вами при вводе команды **db2icrt**. Например, чтобы задать переменную среды для экземпляра сервера *Server1*, введите следующую команду:

```
set db2instance=server1
```

- d. Введите команду, чтобы задать диск по умолчанию:

```
db2 update dbm cfg using dftdbpath расположение_экземпляра
```

Например, каталог экземпляра - `d:\tsm\server1`, а положение экземпляра - `d:`. Введите команду:

```
db2 update dbm cfg using dftdbpath d:
```

3. Создайте новый файл серверных опций. Смотрите раздел “Конфигурирование связи между сервером и клиентом”.

### Конфигурирование связи между сервером и клиентом

После установки сервера вы можете настроить связь клиента с сервером, задав опции в файлах опций сервера и клиента.

#### Об этой задаче

Задайте эти серверные опции до запуска сервера. При запуске сервера начнут действовать новые опции. Если вы измените какие-либо опции сервера после его запуска, вам придется остановить и перезапустить сервер, чтобы активировать обновленные опции.

Просмотрите файл опций сервера (`dsmserv.opt.smp`), расположенный в каталоге экземпляра сервера, чтобы взять оттуда значения опций связи сервера и указать их. По умолчанию сервер использует следующие способы связи: TCP/IP и именованные конвейеры.

**Совет:** Если при запуске консоли сервера вы видите сообщения с предупреждением, что протокол не может быть использован сервером, значит, протокол не установлен или настройки не соответствуют настройкам протокола Windows.

## Установка сервера IBM Spectrum Protect

Чтобы клиент мог использовать включенный на сервере протокол, файл опций клиента должен содержать соответствующие значения для опций связи. В файле опций сервера можно просмотреть эти значения для каждого протокола.

Можно задать один из следующих методов связи:

- TCP/IP версии 4 или версии 6
- Именованные каналы
- Совместное использование памяти
- Secure Sockets Layer (SSL)

**Совет:** Пароли можно аутентифицировать с помощью сервера каталогов LDAP или сервера. Пароли, которые аутентифицированы с помощью сервера каталогов LDAP, могут обеспечить расширенную защиту системы.

### Задание опций TCP/IP:

Задайте опции TCP/IP для сервера IBM Spectrum Protect или сохраните опции, выбранные по умолчанию.

### Об этой задаче

Ниже приводится пример списка опций TCP/IP, которые вы можете использовать для конфигурирования системы.

```
commethod      tcpip
tcpport        1500
tcpwindowsize   0
tcpnodelay     yes
```

**Совет:** Можно использовать протокол TCP/IP версии 4, версии 6 или обеих версий.

### TCPPORT

Адрес порта TCP/IP сервера. Значение по умолчанию - 1500.

### TCPWINDOWSIZE

Задаёт размер буфера TCP/IP, используемого при отправке или приеме данных. Размер окна, используемого в сеансе, меньше размера окна для сервера и клиента. При большем размере окна используется дополнительная память, но это может способствовать повышению производительности.

Чтобы использовать размер окна по умолчанию для операционной системы, задайте значение 0.

### TCPNODELAY

Позволяет указать, будет ли сервер отправлять сообщения малого объема, или же он разрешит TCP/IP буферизовать сообщения. При отправке небольших сообщений может повыситься пропускная способность, но при этом увеличится число пакетов, отправляемых по сети. Укажите YES, чтобы отправлять короткие сообщения, или NO, чтобы протокол TCP/IP сохранял их в буфере. Значение по умолчанию - YES.

### TCPADMINPORT

Задаёт номер порта, который используется драйвером связи TCP/IP сервера для отслеживания запросов, отличных от сеансов клиентов. Значение по умолчанию - 1500.

### SSLTCPPOINT

(Только SSL) Задаёт номер порта Secure Sockets Layer (SSL), на котором

драйвер связи TCP/IP ожидает запросы на установление сеансов SSL от клиента резервного копирования и архивирования и клиента администрирования с интерфейсом командной строки.

### SSLTCPADMINPORT

Задает адрес порта, на котором драйвер связи TCP/IP сервера ожидает запросов на установление сеансов SSL от клиента администрирования с интерфейсом командной строки.

### Как задать опции именованных конвейеров:

Метод связи с использованием именованных конвейеров идеально подходит в том случае, когда сервер и клиент запущены на одном компьютере под управлением Windows. Специальное конфигурирование для метода именованных конвейеров не требуется.

### Об этой задаче

Вот пример задания метода именованных конвейеров:

```
commethod namedpipe  
namedpipename          \\.\pipe\adsmpipe
```

**COMMETHOD** можно использовать несколько раз в файле опций сервера IBM Spectrum Protect с различными значениями. Например, можно задать значения так:

```
commethod      tcpip  
commethod namedpipe
```

### Задание опций Secure Sockets Layer:

Можно добавить дополнительную защиту данных и паролей с помощью протокола Secure Sockets Layer (SSL).

### Прежде чем начать

SSL — это стандартная технология создания зашифрованных сеансов между серверами и клиентами. SSL предоставляет безопасный канал для связи серверов и клиентов по открытым путям связи. При использовании SSL идентификационная информация сервера проверяется с помощью цифровых сертификатов.

Чтобы обеспечить оптимальную производительность системы, используйте SSL только для сеансов, где это необходимо. Добавьте на сервер IBM Spectrum Protect дополнительные ресурсы процессора, чтобы удовлетворить возросшие требования.

### Форматирование базы данных и журнала

Чтобы инициализировать экземпляр сервера, используйте утилиту **DSMSERV FORMAT**. При инициализации базы данных и журнала восстановления запрещаются все прочие операции сервера.

После конфигурирования связей сервера все готово для инициализации базы данных. Проверьте, что вы вошли в систему под ID пользователя экземпляра. Каталоги не должны находиться в файловых системах, где может закончиться свободное пространство. Если какие-либо каталоги (например, каталог архивного журнала) окажется недоступен или переполнен, сервер остановится. Дополнительные сведения смотрите в разделе Планирование емкости.

Чтобы обеспечить оптимальную производительность и эффективность ввода-вывода, задайте, как минимум, два контейнера с одинаковым размером или с одинаковыми номерами Logical Unit Number (LUN), которые будут использоваться базой данных. Кроме того, для каждого активного журнала и архивного журнала нужно задать собственный контейнер или LUN.

**Важное замечание:** Программа установки создает набор разделов реестра. Один из этих разделов указывает на каталог, в котором создан сервер по умолчанию с именем SERVER1. Чтобы установить дополнительный сервер, создайте каталог и запустите из этого каталога утилиту **DSMSERV FORMAT** с параметром **-k**. Этот каталог становится местом расположения сервера. Установленные серверы отслеживаются в реестре.

### Как настроить обработчик списков завершения работы

Задайте для переменной реестра **DB2N0EXITLIST** значение **ON** для каждого экземпляра сервера. Войдите в систему от имени владельца экземпляра сервера и введите команду:

```
db2set -i имя_экземпляра_сервера  
DB2N0EXITLIST=ON
```

Например:

```
db2set -i server1 DB2N0EXITLIST=ON
```


### Инициализация экземпляра сервера

Чтобы инициализировать экземпляр сервера, используйте утилиту **DSMSERV FORMAT**. Например, если каталог экземпляра сервера - это */tsminst1*, введите следующие команды:

```
cd /tsminst1  
dsmserv -k server2 format dbdir=d:\tsm\db001 activelogsizе=32768  
activelogdirectory=e:\tsm\activelog archlogdirectory=f:\tsm\archlog  
archfailoverlogdirectory=g:\tsm\archfaillog mirrorlogdirectory=h:\tsm\mirrorlog
```

**Совет:** Если вы зададите несколько каталогов, убедитесь, что размеры соответствующих файловых систем равны, что позволит обеспечить непротиворечивую степень параллелизма для операций базы данных. Если один или более каталогов для базы данных окажутся меньше других, это уменьшит оптимизированное параллельное упреждающее чтение и распределение базы данных.

**Информация, связанная с данной:**

 **DSMSERV FORMAT** (форматирование базы данных и журнала)

## Подготовка менеджера базы данных к резервному копированию базы данных

Чтобы создать резервную копию данных в базе данных для IBM Spectrum Protect, нужно разрешить менеджер базы данных и сконфигурировать интерфейс прикладного программирования (Application Programming Interface - API) IBM Spectrum Protect.

### Об этой задаче

Если вы создаете экземпляр сервера IBM Spectrum Protect при помощи мастера по конфигурированию, то вам не нужно выполнять эти действия. Если вы конфигурируете экземпляр вручную, выполните описанные ниже шаги, прежде чем вводить команду **BACKUP DB** или **RESTORE DB**.

**Внимание:** Если база данных недоступна, весь сервер IBM Spectrum Protect становится недоступным. Если база данных утеряна и ее нельзя восстановить, может оказаться затруднительным или даже невозможным восстановить данные, которыми управляет этот сервер. Поэтому очень важно создать резервную копию базы данных.

**Ограничение:** Резервное копирование и восстановление через совместно используемую память недоступно в системах Windows.

В приведенных ниже примерах команд в качестве имени экземпляра базы данных используется значение `server1`, а в качестве каталога сервера IBM Spectrum Protect - `d:\tsmsvr1`. Подставьте вместо этих значений в команды свои фактические значения.

1. Создайте в каталоге `d:\tsmsvr1` файл `tsmdbmgr.env` со следующим содержанием:  

```
DSMI_CONFIG=каталог_экземпляра_сервера\tsmdbmgr.opt
DSMI_LOG=каталог_экземпляра_сервера
```
2. Задайте конфигурацию переменных среды API DSMI\_ для экземпляра базы данных:
  - a. Откройте окно команд DB2. Один из способов - перейти в каталог `C:\Program Files\Tivoli\TSM\db2\bin` или, если вы установили IBM Spectrum Protect в другой каталог - в подкаталог `db2\bin` в основном каталоге установки. Затем введите команду:  
`db2cmd`
  - b. Введите команду:  
`db2set -i server1 DB2_VENDOR_INI=d:\tsmsvr1\tsmdbmgr.env`
3. Создайте в каталоге `d:\tsmsvr1` файл `tsmdbmgr.opt` со следующим содержанием:  

```
*****
nodename $$_TSMDBMGR_$$
commethod tcpip
tcpserveraddr localhost
tcpport 1500
passwordaccess generate
errorlogname d:\tsmsvr1\tsmdbmgr.log
```

где

  - *nodename* задает имя узла, используемое API клиента для соединения с сервером во время резервного копирования базы данных. Для правильной работы резервного копирования базы данных это значение должно быть `$_TSMDBMGR_$$`.

- *commethod* задает API клиента, используемый для соединения с сервером для резервного копирования базы данных.
  - *tcpserveraddr* задает адрес сервера, который API клиента будет использовать для связи с сервером для резервного копирования базы данных. Для резервного копирования базы данных надо задать значение localhost.
  - *tcpport* задает номер порта, который API клиента будет использовать для связи с сервером с целью резервного копирования базы данных. Значение tcpport должно быть значением, которое задано в файле опций сервера dsmserve.opt.
  - Опция *passwordaccess* требуется для подключения резервного узла к серверу в системах под управлением Windows.
  - *errorlogname* задает журнал ошибок, в который API клиента будет записывать ошибки, происходящие при резервном копировании базы данных. Обычно этот журнал находится в каталоге экземпляра сервера. Однако его можно поместить в любой другой каталог, разрешения на запись в который есть у ID пользователя.
4. Введите следующую команду в виде одной строки:
- ```
"c:\program files\tivoli\tsm\server\dsmsutil.exe"  
UPDATEPW /NODE:$$_TSMDBMGR_$$ /PASSWORD:TSMDBMGR /VALIDATE:NO /OPTFILE:  
"d:\tsmsrvr1\tsmdbmgr.opt"
```

---

## Опции конфигурирования сервера для обслуживания сервера баз данных

Чтобы избежать проблем с ростом базы данных и производительности сервера, сервер автоматически отслеживает таблицы своих баз данных и реорганизует их по мере надобности. Перед переводом сервера в производственный режим задайте опции сервера, управляющие временем реорганизации. Если вы собираетесь использовать дедупликацию данных, убедитесь, что включена опция запуска реорганизации индексов.

### Об этой задаче

Для реорганизации таблиц и индексов требуются значительные процессорные ресурсы, пространство для активного журнала и пространство для архивного журнала. Поскольку резервное копирование баз данных имеет приоритет перед реорганизацией, выберите время и длительность для реорганизации так, чтобы эти процессы не перекрывались и реорганизация смогла завершиться.

Вы можете оптимизировать реорганизацию индекса и таблиц для базы данных сервера. Таким образом можно избежать неожиданного роста базы данных и проблем, отрицательно влияющих на производительность. Инструкции смотрите в техническом примечании 1683633.

Если вы изменяете эти опции сервера при работающем сервере, надо остановить и перезапустить сервер, чтобы они вступили в силу.

### Процедура

1. Измените опции сервера.

Отредактируйте файл опций сервера dsmserve.opt в каталоге экземпляра сервера при помощи текстового редактора. При изменении файла опций сервера придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Чтобы включить опцию, удалите звездочку в начале строки.
- Введите опцию в любой строке.



- Вводите по одной опции на строке. Вся опция со своим значением должна быть записана на одной строке.
- Если для одной опции в файле есть несколько записей, сервер использует последнюю запись.

Чтобы просмотреть доступные опции сервера, воспользуйтесь файлом примера `dsmserv.opt.smp` в каталоге `c:\Program Files\Tivoli\TSM`.

2. Если вы собираетесь использовать дедупликацию данных, то разрешите опцию сервера **ALLOWREORGINDEX**. Добавьте следующую опцию и значение в файл опций сервера:  
`allowreorgindex yes`
3. Задайте опции сервера **REORGBEGINTIME** и **REORGDURATION**, управляющие моментом начала реорганизации и ее длительностью. Выберите время и длительность, чтобы выполнять реорганизацию во время ожидаемой минимальной занятости сервера. Эти опции сервера действуют на процессы реорганизации как таблиц, так и индексов.
  - a. Задайте время начала реорганизации при помощи опции сервера **REORGBEGINTIME**. Задайте время по 24-часовой системе. Например, чтобы начать реорганизацию в 8.30 вечера, задайте в файле опций сервера:  
`reorgbetime 20:30`
  - b. Задайте интервал, в который сервер может начать реорганизацию. Например, чтобы указать, что сервер может начать реорганизацию в течении четырех часов после времени, заданного опцией сервера **REORGBEGINTIME**, задайте в файле опций сервера:  
`reorgduration 4`
4. Если в момент изменения файла опций сервера сервер работает, остановите и перезапустите его.

**Информация, связанная с данной:**

➡ **ALLOWREORGINDEX**

➡ **ALLOWREORGTABLE**

➡ **REORGBEGINTIME**

➡ **REORGDURATION**

---

## Запуск экземпляра сервера в системах Windows

В производственной среде предпочтительным методом запуска сервера является запуск его как службы Windows. В среде, где вы производите переконфигурирование или тестирование либо выполняете задачи по обслуживанию, запускайте сервер в приоритетном режиме или используйте режим обслуживания.

### Прежде чем начать

Выберите один из следующих способов запуска сервера:

#### Как службы Windows

Этот метод удобен для использования в производственной среде. Если вы конфигурируете сервер для запуска как службы, то можно указать, что сервер должен автоматически запускаться при запуске системы.

#### В режиме активного окна

Этот метод удобен при конфигурировании или при тестировании сервера. При запуске сервера в режиме активного окна IBM Spectrum Protect предоставляет специальный ID пользователя-администратора:

SERVER\_CONSOLE. Все сообщения сервера показываются в активном окне. Эти сообщения могут быть полезны для отладки проблем запуска.

### В режиме обслуживания

Этот метод полезен при выполнении задач по обслуживанию или переконфигурированию. При запуске сервера в режиме обслуживания вы отключаете операции, которые могут помешать задачам обслуживания или переконфигурирования.

## Процедура

Выполните инструкции для выбранной опции:

| Опция                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Запуск сервера как службы Windows</b>      | <p>Для запуска сервера как службы Windows выполните одно из следующих действий:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Если вы сконфигурировали сервер при помощи мастера конфигурирования, выполните следующие действия:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Сконфигурируйте сервер для запуска как службы Windows, выполнив инструкции в разделе “Конфигурирование сервера для запуска как службы Windows”.</li><li>2. Запустите сервер, выполнив инструкции в разделе “Запуск сервера как службы Windows” на стр. 74.</li></ol></li><li>• Если вы не использовали мастер конфигурирования, создайте и сконфигурируйте службу Windows, выполнив инструкции в разделе “Создание и конфигурирование службы Windows вручную” на стр. 74.</li></ul> |
| <b>Запуск сервера в режиме активного окна</b> | <p>Чтобы запустить сервер в режиме активного окна, выполните инструкции в разделе “Запуск сервера в режиме активного окна” на стр. 75.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Запуск сервера в режиме обслуживания</b>   | <p>Чтобы запустить сервер в режиме обслуживания, следуйте инструкциям в разделе “Запуск сервера в режиме обслуживания” на стр. 76.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Конфигурирование сервера для запуска как службы Windows

Чтобы запустить сервер как службу Windows, нужно правильно задать опции и права доступа.

### Прежде чем начать

Нужно создать службу Windows. Если вы сконфигурировали сервер при помощи мастера конфигурирования, служба Windows была создана автоматически. В этом случае используйте эту процедуру, чтобы сконфигурировать сервер для запуска как службы Windows.

Если вы не использовали мастер, то нужно вручную создать и сконфигурировать службу Windows, выполнив действия из раздела “Создание и конфигурирование службы Windows вручную” на стр. 74.

### Процедура

1. В меню Windows **Пуск** выберите **Выполнить**, введите `services.msc` и щелкните по **ОК**.
2. В окне Службы выберите экземпляр сервера, который вы хотите запускать как службу, и откройте окно **Свойства**. Например, выберите **TSM INST1** и откройте **Свойства**.
3. Чтобы убедиться, что служба сервера запускается автоматически, щелкните по вкладке **Общие**. В списке **Тип запуска** выберите **Автоматически**.
4. Чтобы задать пользователя для запуска службы сервера, щелкните по вкладке **Вход в систему** и выполните одно из следующих действий:
  - Чтобы запустить службу сервера с учетной записью Local System, выберите **Учетная запись Local System** и щелкните по **ОК**.
  - Чтобы запустить службу сервера с ID пользователя экземпляра, сделайте следующее:
    - a. Выберите радиокнопку **С учетной записью** и найдите ID пользователя, который владеет экземпляром DB2 сервера и имеет разрешения на запуск сервера.
    - b. В окне Выбор: Пользователь в поле **Введите имена выбираемых объектов** введите ID пользователя.
    - c. Нажмите кнопку **Проверить имена**.
    - d. Дважды щелкните по **ОК**.
5. Если вы сконфигурировали сервер для запуска с учетной записью Local System, то предоставьте базе данных доступ к учетной записи Local System:
  - a. Войдите в систему от имени ID пользователя, использовавшегося для создания базы данных сервера. Это ID пользователя, использовавшийся для запуска утилиты **DSMSERV FORMAT** для инициализации базы данных сервера. Если сервер был сконфигурирован при помощи мастера конфигурирования **dsmsicfgx**, то это ID пользователя, использовавшийся для создания экземпляра.
  - b. Откройте командное окно DB2, выполнив одно из следующих действий:
    - Если сервер установлен в Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2, выберите **Пуск > Все программы > IBM DB2 DB2TSM1 > Командное окно DB2 - Администратор**.
    - Если сервер установлен в Windows Server 2012, откройте окно **Пуск** и выберите **Командное окно DB2 - Администратор**.
  - c. В командном окне DB2 введите следующие команды:

```
set DB2INSTANCE=server1
db2 connect to TSMDB1
db2 grant dbadm with dataaccess with accessctrl on database to user system
db2 grant secadm on database to user system
```

**Совет:** После конфигурирования службы сервера для запуска под локальной системной учетной записью доступ к базе данных будет у всех администраторов в системе. Кроме того, сервер может запустить любой администратор, который может войти в систему.

### Дальнейшие действия

Чтобы запустить службу, выполните инструкции из раздела “Запуск сервера как службы Windows”.

## Запуск сервера как службы Windows

Если IBM Spectrum Protect запускается в системе Windows, сервер можно запустить как службу.

### Прежде чем начать

Нужно создать службу Windows. Служба создается автоматически при конфигурировании сервера с использованием мастера конфигурирования. Если служба была создана автоматически, то нужно сконфигурировать сервер, чтобы он запускался как служба, выполнив действия из раздела “Конфигурирование сервера для запуска как службы Windows” на стр. 72. После этого используйте эту процедуру для запуска сервера как службы.

Если вы не использовали мастер конфигурирования для создания службы, службу нужно создать и сконфигурировать вручную. Выполните действия, описанные в разделе “Создание и конфигурирование службы Windows вручную”.

### Процедура

Чтобы запустить сервер как службу Windows, выполните следующие действия:

1. Войдите в систему сервера, используя ID пользователя из группы администраторов.
2. В меню Windows **Пуск** выберите **Выполнить**, введите `services.msc` и щелкните по **ОК**.
3. В окне Службы выберите экземпляр сервера, который вы хотите запустить, и нажмите кнопку **Запустить**.

### Дальнейшие действия

Поскольку служба сервера может генерировать запросы, требующие ответных действий, работу сервера важно отслеживать при помощи Центра операций или клиента администрирования.

Для просмотра сообщений об успешном запуске и останове, записываемых в журнал приложений Windows, используйте средство просмотра событий в папке Администрирование.

## Создание и конфигурирование службы Windows вручную

Если вы сконфигурировали сервер при помощи мастера конфигурирования, служба Windows была создана автоматически. Если служба не создана автоматически, то ее нужно создать.

### Прежде чем начать

Для этого войдите в систему в ID пользователя из группы Администраторы.

## Процедура

Чтобы создать службу Windows и сконфигурировать для службы опции запуска, сделайте следующее:

Откройте командное окно и введите команду **sc.exe create**:

```
sc.exe create имя_сервера binPath= "каталог_сервера -k
имя_экземпляра"
start= тип_запуска obj= имя_учетной_записи password= пароль
```

Здесь используются следующие обозначения:

### ***имя\_сервера***

Имя службы сервера.

### ***каталог\_сервера***

Полное имя выполняемого файла dsmsvc.exe. Каталог по умолчанию:

C:\Program Files\Tivoli\TSM\server

### ***имя\_экземпляра***

Имя экземпляра DB2 (например, Server1); это также имя экземпляра сервера.

### ***тип\_запуска***

Метод запуска службы. Для автоматического запуска службы введите auto. Если задано auto, то служба автоматически запускается при запуске системы и автоматически перезапускается при перезапуске системы. Для запуска службы вручную введите demand.

### ***имя\_учетной\_записи***

ID пользователя для учетной записи, с которой запускается служба.

Например, именем учетной записи может быть Administrator. Это необязательный параметр. Если параметр не задан, то используется учетная запись Local System.

***пароль*** Пароль для учетной записи *имя\_учетной\_записи*.

**Совет:** При вводе команды вставляйте пробел после каждого символа равенства (=).

## Результаты

Сервер запускается как служба Windows.

## Запуск сервера в режиме активного окна

Для непосредственного взаимодействия с сервером IBM Spectrum Protect запускайте его в режиме активного окна. Например, запустите сервер в режиме активного окна, если вы хотите вводить команды.

## Процедура

1. Перейдите в каталог, в котором установлен сервер. Например, перейдите в каталог c:\program files\tivoli\tsm\server.

2. Введите команду

```
dsmserv -k имя_экземпляра
```

где *имя\_экземпляра* задает экземпляр сервера.

### Запуск сервера в режиме обслуживания

Сервер можно запустить в режиме обслуживания, чтобы избежать повреждений при выполнении задач по обслуживанию и переконфигурированию.

#### Об этой задаче

Запустите сервер в режиме обслуживания, запустив утилиту **DSMSERV** с параметром **MAINTENANCE**.

В режиме обслуживания отключаются следующие операции:

- Расписания выполнения административных команд
- Клиентские расписания
- Восстановление пространства хранения на сервере
- Устаревание инвентарного перечня
- Перенастройка пулов хранения

Кроме того, клиентам запрещено запускать сеансы с сервера.

#### Советы:

- Чтобы запустить сервер в режиме обслуживания, не нужно изменять файл опций сервера, `dsmserv.opt`.
- Когда сервер работает в режиме обслуживания, вы можете вручную запустить восстановление пространства хранения, истечение срока действия перечня и процессы переноса пулов хранения.

### Процедура

Чтобы запустить сервер в режиме обслуживания, введите следующую команду:  
`dsmserv maintenance`

**Совет:** Видеоклип, иллюстрирующий запуск сервера в режиме обслуживания, смотрите на веб-странице [Запуск сервера в режиме обслуживания](#).

### Дальнейшие действия

Чтобы возобновить операции сервера в производственном режиме, выполните следующие шаги:

1. Завершите работу сервера с помощью команды **HALT**:  
`halt`
2. Запустите сервер, используя метод, который вы используете в производственном режиме.

Операции, которые были отключены во время режима обслуживания, будут снова включены.

---

## Остановка сервера

При необходимости сервер можно остановить, чтобы передать управление операционной системе. Чтобы предотвратить отключение административных и клиентских узлов, останавливайте сервер только после завершения или отмены текущих сеансов.

### Об этой задаче

Чтобы остановить сервер, введите в командной строке IBM Spectrum Protect следующую команду:

```
halt
```

---

## Регистрация лицензий

Сразу же зарегистрируйте все лицензированные функции IBM Spectrum Protect, которые вы приобрели, чтобы не потерять никаких данных после начала выполнения сервером таких операций, как резервное копирование ваших данных.

### Об этой задаче

Используйте для этого команду **REGISTER LICENSE**.

### Пример: Зарегистрировать лицензию

Зарегистрируйте базовую лицензию на IBM Spectrum Protect.

```
register license file=tsmbasic.lic
```

---

## Задание класса устройств для подготовки к резервному копированию баз данных

Чтобы подготовить систему к автоматическому и ручному резервному копированию базы данных, вы должны указать, какой класс устройств следует использовать.

### Прежде чем начать

Убедитесь, что у вас задан класс ленточных (tape) или файловых (file) устройств.

### Об этой задаче

Чтобы настроить систему для резервного копирования базы данных, сделайте следующее.

### Процедура

1. Если вы не используете мастер конфигурирования (dsmi cfgx) для конфигурирования сервера, то убедитесь, что вы выполнили ручную шагу по конфигурированию системы для резервного копирования базы данных.
2. Выберите класс устройств, который следует использовать для резервного копирования базы данных. Введите команду в командной строке администрирования IBM Spectrum Protect следующую команду:  

```
set dbrecovery имя_класса_устройств
```

Указанный вами класс устройств будет использоваться менеджером базы данных при выполнении операций резервного копирования базы данных. Если вы не зададите имя класса устройств в команде **SET DBRECOVERY**, резервное копирование завершится неудачно.

### Пример

Например, чтобы указать, что следует использовать класс устройств **DBBACK**, введите следующую команду:

```
set dbrecovery dbback
```

---

## Запуск нескольких экземпляров серверов на одном компьютере

Вы можете создать несколько экземпляров сервера в системе. У каждого экземпляра сервера будет свой отдельный каталог экземпляра и свои отдельные каталоги базы данных и журнала.

Умножьте требования к памяти и другим системным ресурсам для одного сервера на число экземпляров, которые вы собираетесь создать в системе.

Набор файлов для одного экземпляра сервера хранится отдельно от файлов, используемым другим экземпляром сервера в той же системе. Выполните для каждого нового экземпляра шаги, описанные в разделе “Создание экземпляра сервера” на стр. 64, включая (по желанию) создание пользователя нового экземпляра.

Чтобы управлять объемом системной памяти, используемым каждым сервером, задайте опцию **DBMEMPERCENT**, позволяющую ограничить процент системной памяти. Если все серверы равноценны, используйте для всех серверов одинаковые значения. Если один сервер является производственным сервером, а остальные серверы являются тест-серверами, задайте для производственного сервера более высокое значение, чем для тест-серверов.

Вы можете выполнить обновление непосредственно с V6.3 до V7.1. Более подробную информацию смотрите в разделе об обновлении (Глава 5, “Обновление до V8.1”, на стр. 87). Если при обновлении в вашей системе есть несколько серверов, запускать мастер установки нужно только один раз. Мастер установки соберет информацию о базах данных и переменных для всех исходных экземпляров сервера.

Если вы выполняете обновление IBM Spectrum Protect V6.3 до V8.1 и в системе есть несколько серверов, то все экземпляры, существующие в DB2 V9.7, удаляются и заново создаются в DB2 V11.1. Мастер сгенерирует команду `db2 upgrade db имя_бд` для каждой базы данных. В процессе обновления также будет произведено переконфигурирование переменных среды базы данных для каждого экземпляра в вашей системе.

В типичном сценарии установки IBM Spectrum Protect описывается один экземпляр сервера, устанавливаемый на компьютер сервера IBM Spectrum Protect. При конфигурировании в кластерной среде вам может потребоваться установить второй экземпляр. При наличии нескольких библиотек магнитных лент или конфигурации с использованием только жестких дисков может также потребоваться запускать несколько серверов на одном мощном компьютере. После установки и конфигурирования первого сервера IBM Spectrum Protect используйте мастер инициализации серверов для создания дополнительных экземпляров сервера IBM Spectrum Protect на том же компьютере.



Используя мастер инициализации серверов, можно установить до четырех экземпляров сервера IBM Spectrum Protect в одной системе или в кластере.

**Задачи, связанные с данной:**



Запуск нескольких экземпляров серверов на одном компьютере (V7.1.1)

---

## Мониторинг сервера

Когда вы начнете использовать сервер в производственном режиме, отслеживайте пространство, используемое сервером, чтобы убедиться, что объем пространства достаточен. Если нужно, то настройте пространство.

### Процедура

1. Следите за активным журналом, чтобы убедиться, что его размер соответствует рабочей нагрузке, обрабатываемой экземпляром сервера.

Если уровень рабочей нагрузки на сервер приближается к типичному ожидаемому уровню, то объем пространства, используемого активным журналом, составляет 80-90% пространства. В этот момент, возможно, нужно увеличить объем пространства. Необходимость увеличения пространства зависит от типов транзакций, составляющих рабочую нагрузку сервера. Характеристики транзакций влияют на то, как используется пространство активного журнала.

На использовании пространства активного журнала могут влиять следующие характеристики транзакций:

- Число и размер файлов в операциях резервного копирования.
  - Такие клиенты, как файл-серверы, которые создают резервные копии большого числа мелких файлов, могут инициировать большое число быстро завершающихся транзакций. Транзакции могут использовать большой объем пространства в активном журнале, но кратковременно.
  - Такие клиенты, как почтовый сервер или сервер базы данных, которые создают резервные копии больших объемов данных в ходе немногочисленных транзакций, могут инициировать небольшое число транзакций, для завершения которых требуется длительное время. Транзакции могут использовать небольшой объем пространства в активном журнале, но в течение длительного времени.
- Типы соединений с сетью
  - Транзакции, связанные с операциями резервного копирования, которые выполняются с использованием высокоскоростных сетевых соединений, завершаются быстрее. Транзакции используют пространство в активном журнале в течение более короткого времени.
  - Для завершения транзакций, связанных с операциями резервного копирования, которые выполняются с использованием относительно низкоскоростных сетевых соединений, требуется больше времени. Транзакции используют пространство в активном журнале в течение более длительного времени.

Если сервер обрабатывает транзакции с широким диапазоном характеристик, то пространство, используемое для активного журнала, может значительно увеличиваться и уменьшаться с течением времени. В этом случае вы должны сделать так, чтобы, как правило, использовался меньший процент пространства активного журнала. Дополнительное пространство позволит активному журналу увеличиваться в размере, если для выполнения транзакций требуется очень много времени.

2. Следите за архивным журналом, чтобы убедиться в том, что для него всегда хватает места.

**Напоминание:** Если архивный журнал и архивный журнал отказоустойчивости заполняются, может заполниться активный журнал, и сервер остановится. Цель заключается в том, чтобы архивному журналу был доступен достаточный объем пространства и он никогда не использовал все доступное ему пространство. Вы, вероятно, заметите следующие закономерности:

- a. Сначала архивный журнал быстро растет по мере выполнения операций резервного копирования клиента.
- b. Резервное копирование базы данных производится регулярно либо по расписанию, либо вручную.
- c. После выполнения, как минимум, двух операций полного резервного копирования базы данных сокращение журналов происходит автоматически. В результате отбрасывания пространство, используемое архивным журналом, уменьшается.
- d. Обычные операции клиента продолжают, и архивный журнал снова растет.
- e. Резервное копирование базы данных выполняется регулярно, и отбрасывание журналов происходит так же часто, как и операции полного резервного копирования базы данных.

При таких закономерностях архивный журнал сначала растет, затем уменьшается, а затем может снова вырасти. С течением времени, по мере продолжения нормальной работы, объем пространства, используемого архивным журналом, должен достичь относительно постоянного уровня.

Если архивный журнал продолжает расти, то выполните одно из описанных ниже действий или оба эти действия:

- Добавьте пространство для архивного журнала. Это может означать перемещение архивного журнала в другую файловую систему.
  - Увеличьте частоту полного резервного копирования базы данных, чтобы отбрасывание журналов производилось чаще.
3. Если вы задали каталог для резервного архивного журнала, определите, сохраняются ли в этом каталоге какие-либо журналы при обычной работе. Если пространство резервного журнала используется, то увеличьте размер архивного журнала. Цель состоит в том, чтобы резервный архивный журнал использовался только в экстраординарных условиях, а не при обычной работе.

---

## Глава 4. Установка пакета исправлений сервера IBM Spectrum Protect

Служебные обновления программного обеспечения IBM Spectrum Protect, также называемые пакетами Fix Pack, выводят сервер на текущий служебный уровень.

### Прежде чем начать

Чтобы установить на сервер пакет Fix Pack или промежуточный пакет исправлений, установите сервер требуемого для выполнения уровня. Не обязательно запускать установку сервера на уровне базового выпуска. Например, если у вас установлена версия 7.1.1, то можно перейти сразу к самому последнему пакету Fix Pack для V7.1. Не обязательно начинать с установки V7.1.0, если доступно текущее изменение.

У вас должен быть установлен пакет лицензий IBM Spectrum Protect. Пакет лицензий приобретается вместе с базовым выпуском программного обеспечения. При загрузке пакета исправлений или промежуточного пакета исправлений с сайта Fix Central установите лицензию на сервер, которая есть на веб-сайте Passport Advantage. Для вывода сообщений и справки на языке, ином чем американский английский, установите языковой пакет по своему выбору.

Если вы обновляете сервер до V8.1 или новее, а затем возвращаетесь к уровню сервера, более раннему, чем V8.1, необходимо восстановить базу данных на момент времени, предшествующий обновлению. Во время процесса обновления выполните требуемые действия, обеспечивающие возможность восстановления базы данных: создайте резервные копии базы данных, файла хронологии тома, файла конфигурации устройств и файла опций сервера. Дополнительные сведения смотрите в разделе Глава 6, “Возврат от версии 8.1 к предыдущему серверу V7”, на стр. 101.

Если вы используете службу управления клиентами, убедитесь, что вы обновили ее до той же версии, к которой относится сервер IBM Spectrum Protect.

Убедитесь, что вы сохранили установочный носитель базового выпуска установленного сервера. Если вы устанавливали IBM Spectrum Protect из скачанного пакета, то убедитесь, что доступны скачанные файлы. Если обновление завершится неудачно и модуль лицензий сервера будет при этом деинсталлирован, то носитель установки базового выпуска сервера понадобится, чтобы переустановить лицензию.

Посетите страницу Портал поддержки IBM и найдите там следующую информацию:

- Список последних исправлений и их скачивание. Щелкните по **Support and downloads** (Поддержка и материалы для скачивания) и примените все требуемые исправления.
- Подробности получения базового пакета лицензий. Найдите **Warranties and licenses** (Гарантии и лицензии).
- Поддерживаемые платформы и системные требования. Укажите для поиска: **поддерживаемые операционные системы IBM Spectrum Protect**.

### Об этой задаче

Чтобы установить пакет исправлений или промежуточное исправление, сделайте следующее:

## Установка пакета исправлений IBM Spectrum Protect

**Внимание:** Не изменяйте программу DB2, устанавливаемую вместе с пакетами установки и пакетами исправлений IBM Spectrum Protect. Не устанавливайте другую версию, выпуск или пакет исправлений и не производите обновление до другой версии, выпуска или пакета исправлений программы DB2, так как это может привести к повреждению базы данных.

### Процедура

1. Получите файл пакета исправлений или промежуточного исправления, который вы хотите установить, со страниц Портал поддержки IBM, Passport Advantage или Fix Central.
2. Перейдите в каталог, куда вы поместили исполняемый файл. Затем, чтобы извлечь файлы программы установки, либо дважды щелкните по указанному ниже исполняемому файлу, либо введите приведенную ниже команду в командной строке.

**Совет:** Файлы извлекаются в текущий каталог. Убедитесь, что исполняемый файл находится в каталоге, куда будут извлекаться файлы.

`7.x.x.x-TIV-TSMALL-платформа.exe`

где: *платформа* - это операционная система, в которой устанавливается IBM Spectrum Protect.

3. Создайте резервную копию базы данных. Рекомендуется способ использовать резервное копирование в режиме снимка. Резервное копирование в режима снимка - это полное резервное копирование базы данных, не прерывающее никаких плановых операций резервного копирования базы данных. Например, введите следующую команду управления IBM Spectrum Protect:  
`backup db type=dbsnapshot devclass=tapeclass`
4. Создайте резервную копию информации о конфигурации устройств. Введите следующую команду управления IBM Spectrum Protect: ++  
`backup devconfig filenames=имя_файла`

где *имя\_файла* - это имя файла, в котором будет храниться информация о конфигурации устройств.

5. Сохраните файл хронологии томов в другом положении или переименуйте этот файл. Введите следующую команду управления IBM Spectrum Protect:  
`backup volhistory filenames=имя_файла`

где *имя\_файла* - это имя файла, в котором будет храниться информация хронологии томов.

6. Сохраните копию файла серверных опций, называемого, как правило, `dsmserv.opt`. Этот файл расположен в каталоге экземпляра сервера.
7. Прежде чем устанавливать пакет исправлений или промежуточное исправление, остановите сервер. Используйте команду **HALT**.
8. Убедитесь, что в каталоге установки доступно дополнительное пространство. Установка этого пакета Fix Pack может потребовать дополнительного временного дискового пространства в каталоге установки сервера. Объем дополнительного дискового пространства может быть таким же, как требуется для установки новой базы данных как части установки IBM Spectrum Protect. Мастер по установке IBM Spectrum Protect показывает объем пространства, требуемого для установки пакета Fix Pack, и доступный объем пространства. Если требуемый объем пространства превышает доступный, установка прекращается. Если установка остановилась, добавьте требуемое дисковое пространство к файловой системе и перезапустите установку.

9. Выберите один из следующих способов установки IBM Spectrum Protect.

**Важное замечание:** После установки пакета исправлений не нужно снова выполнять все шаги по конфигурированию. Вы можете остановить программу после завершения установки, исправить все ошибки и перезапустить свои серверы. Установите программное обеспечение IBM Spectrum Protect одним из следующих способов:

### Мастер установки

Выполните инструкции для вашей операционной системы.

“Установка IBM Spectrum Protect при помощи мастера установки” на стр. 54

**Совет:** Запустив мастер, щелкните в окне IBM Installation Manager по значку **Обновить**; не щелкайте по значкам **Установить** и **Изменить**.

### Командная строка в режиме консоли

Выполните инструкции для вашей операционной системы.

“Установка IBM Spectrum Protect в режиме консоли” на стр. 55

### Режим без вывода сообщений

Выполните инструкции для вашей операционной системы.

“Установка IBM Spectrum Protect в режиме без вывода сообщений” на стр. 56

**Совет:** Если в вашей системе используется несколько экземпляров сервера, запустите мастер установки только один раз. Мастер по установке обновит все экземпляры сервера.

## Результаты

Исправьте ошибки, обнаруженные в процессе установки.

Если вы установили сервер с использованием мастера установки, то вы можете посмотреть журналы установки при помощи инструмента IBM Installation Manager. Щелкните по **Файл > Просмотреть журнал**. Чтобы собрать файлы журналов, щелкните в IBM Installation Manager по **Справка > Экспорт данных для анализа ошибок**.

Если вы установили сервер в режиме консоли или в режиме без вывода сообщений, то вы можете посмотреть журналы ошибок в каталоге журнала IBM Installation Manager, например:

C:\ProgramData\IBM\Installation Manager\logs

---

## Применение пакета Fix Pack к IBM Spectrum Protect 8.1 в кластерной среде

Для использования новых функций продукта можно обновить сервер, установленный в операционной системе Windows в кластерной среде, с версии 6 или 7.1 до IBM Spectrum Protect версии 8.1.

### Прежде чем начать

Убедитесь, что вы сохранили носитель установки базового выпуска сервера V6.3 или V7.1, который вы обновляете. Если вы устанавливали сервер из скачанного пакета,

убедитесь, что доступны скачанные файлы. Если обновление завершится неудачно и модуль лицензий сервера будет при этом деинсталлирован, то носитель установки базового выпуска сервера понадобится, чтобы переустановить лицензию.

### Процедура

1. Если вы собираетесь установить сервер IBM Spectrum Protect V8.1 в операционной системе Windows Server 2012, то сначала установите сервер автоматизации кластера переключения после отказа и командный интерфейс кластера переключения после отказа. Чтобы установить эти компоненты, введите следующие команды из Windows 2.0 PowerShell:  

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-AutomationServer  
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-CmdInterface
```
2. Создайте резервную копию базы данных при помощи команды **BACKUP DB**. Рекомендуется использовать резервное копирование в режиме снимка, которое обеспечивает полное резервное копирование базы данных без прерывания запланированного резервного копирования. Например, можно создать резервную копию снимка, введя следующую команду администрирования:  

```
backup db type=dbsnapshot devclass=tapeclass
```
3. Создайте в другом каталоге резервную копию информации о конфигурации устройств. Введите следующую команду:  

```
backup devconfig filenames=имя_файла
```

где *имя\_файла* - это имя файла, в котором будет храниться информация о конфигурации устройств.
4. Скопируйте файл хронологии томов в другой каталог. Введите следующую команду:  

```
backup volhistory filenames=имя_файла
```

где *имя\_файла* - это имя файла, в котором будет храниться информация хронологии томов.
5. Сохраните копию файла серверных опций, называемого, как правило, `dsmserv.opt`. Этот файл расположен в каталоге экземпляра сервера.
6. Убедитесь, что группа ресурсов находится на основном узле и что все узлы в кластере запущены. Выполните на основном узле следующие действия:
  - a. В окне Диспетчер отказоустойчивости кластеров переведите ресурс сервера в автономный режим и удалите его:
    - 1) Выберите **Службы и приложения**, а затем выберите группу кластеров. Ресурс сервера появится в разделе **Другие ресурсы**.
    - 2) Выберите ресурс сервера и щелкните по **Перевести этот ресурс в автономный режим**.
    - 3) Чтобы удалить ресурс сервера, выберите его и щелкните по **Удалить**.
  - b. В окне Диспетчер отказоустойчивости кластеров удалите имя сети и IP-адрес:
    - 1) В разделе **Имя сервера** раскройте имя сети, чтобы посмотреть IP-адрес. Запишите имя сети и IP-адрес.
    - 2) Выберите имя сети и IP-адрес и щелкните по **Удалить**.
  - c. В окне Менеджер кластера переключения после отказа переведите ресурс сервера DB2 в автономный режим:
    - 1) Выберите **Службы и приложения**, а затем выберите группу кластеров. Ресурс сервера IBM Spectrum Protect появится в разделе **Другие ресурсы**.
    - 2) Выберите ресурс сервера DB2, например, SERVER1, и щелкните по **Перевести этот ресурс в автономный режим**.

7. Удалите на основном узле кластеризацию DB2 из каждого экземпляра IBM Spectrum Protect в кластере, введя следующую команду:

```
db2mscs -u:имя_экземпляра
```

Например:

```
db2mscs -u:server1
```

**Совет:** Может появиться сообщение об отсутствующем ресурсе кластера. Игнорируйте это сообщение.

8. В окне Диспетчер отказоустойчивости кластеров на основном узле просмотрите раздел **Сводка** для групп ресурсов. Убедитесь, что в группе ресурсов кластера остались только совместно используемые диски и ленточные ресурсы.
9. Остановите службу кластера на каждом узле в кластере и удалите файлы DLL кластера серверов. Затем перезапустите службу кластера.
10. Установите сервер IBM Spectrum Protect версии 8.1 на каждом узле в кластере. Инструкции смотрите в разделе Глава 2, “Установка компонентов сервера”, на стр. 53. Если вы выполняете установку сервера с помощью мастера по установке, то щелкните в окне IBM Installation Manager по значку **Обновить**. Не щелкайте по значкам **Установить** и **Изменить**.
11. На основном узле запустите сервер в режиме активного окна, чтобы выполнить согласование и конфигурирование схемы базы данных. Когда сервер запустится, остановите его, введя команду **HALT**. Если в вашей среде несколько экземпляров сервера, то выполните это действие для каждого экземпляра.
12. На основном узле запустите мастер по конфигурированию, выбрав **Пуск > Все программы > Сервер IBM Spectrum Protect > Мастер по конфигурированию**. Пройдите по панелям мастера конфигурирования:
- Когда вас попросят ввести ID пользователя, введите имя связанной с кластером учетной записи домена.
  - Когда будет предложено ввести имя экземпляра, введите имя экземпляра, перекластеризацию которого вы выполняете.
  - Когда мастер попросит указать, хотите ли вы выполнить перекластеризацию, щелкните по **Да**.
  - Продолжайте проходить панели мастера, пока не появится сообщение об успешном завершении конфигурирования.
13. Зарегистрируйте лицензии для установленных в вашей системе компонентов сервера IBM Spectrum Protect, введя команду **REGISTER LICENSE**:
- ```
register license file=каталог_установки\server\имя_компонента.lic
```

где *каталог\_установки* указывает каталог, в который вы установили компонент, а *имя\_компонента* указывает аббревиатуру для этого компонента.

Например, если вы установили сервер в каталоге по умолчанию `c:\Program Files\Tivoli\TSM`, то регистрация лицензии выполняется следующей командой:

```
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\tsmbasic.lic
```

Например, если вы установили IBM Spectrum Protect Extended Edition в каталог `c:\Program Files\Tivoli\TSM`, введите следующую команду:

```
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\tsmee.lic
```

Например, если вы установили IBM Spectrum Protect for Data Retention в каталог `c:\Program Files\Tivoli\TSM`, то введите следующую команду:

```
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\dataret.lic
```

## Установка пакета исправлений IBM Spectrum Protect

**Ограничение:** Вы не можете использовать сервер IBM Spectrum Protect для регистрации лицензий IBM Spectrum Protect for Mail, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for ERP, и IBM Spectrum Protect for Space Management. Команда **REGISTER LICENSE** не применяется к этим лицензиям. Лицензирование этих продуктов выполняется клиентами IBM Spectrum Protect.

### Дальнейшие действия

Если в Windows доступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, используйте этот собственный драйвер устройств. Если собственный драйвер устройства недоступен, то установите драйвер устройства IBM Spectrum Protect при помощи команды **dpinst.exe /a**. Файл **dpinst.exe** находится в каталоге драйверов устройств, положение которого по умолчанию - `C:\Program Files\Tivoli\TSM\device\drivers`.



---

## Глава 5. Обновление до V8.1

### Об этой задаче

Чтобы обновить сервер в той же самой операционной системе, смотрите инструкции по обновлению:

Таблица 12. Информация об обновлении

Для обновления от версии	До версии	Смотрите следующую информацию
V8.1	V8.1 с пакетом исправлений V8.1 или промежуточным исправлением	Глава 4, “Установка пакета исправлений сервера IBM Spectrum Protect”, на стр. 81
V7.1	V8.1	“Установка V8.1 и проверка обновления” на стр. 91
V7.1	Пакет исправления V7.1 или промежуточное исправление	Глава 4, “Установка пакета исправлений сервера IBM Spectrum Protect”, на стр. 81
V6.3	V8.1	“Обновление V6.3 до V8.1”


Обновление версии 7 до версии 8.1 занимает примерно 20-50 минут. Результаты в вашей среде могут отличаться от результатов, полученных в лабораториях.

Информацию об обновлении в кластерной среде смотрите в разделе “Обновление сервера в кластерной среде” на стр. 94.

Чтобы вернуться к прежней версии сервера после обновления или перенастройки, вам потребуется полная резервная копия базы данных и программа установки для исходной версии сервера. У вас должны быть также ключевые файлы конфигурации:

- Файл хронологии тома
- Файл конфигурации устройств
- Файл серверных опций

**Информация, связанная с данной:**

 Процесс обновления и перенастройки IBM Spectrum Protect - Часто задаваемые вопросы

---

## Обновление V6.3 до V8.1

Сервер можно обновить непосредственно с V6.3 до V8.1. Деинсталлировать V6.3 не нужно.

### Прежде чем начать

Убедитесь, что вы сохранили носитель установки базового выпуска сервера, который вы обновляете. Если вы устанавливали компоненты сервера с DVD-диска, то убедитесь, что этот DVD-диск доступен. Если вы устанавливали компоненты сервера из скачанного пакета, то убедитесь, что доступны скачанные файлы. Если обновление

завершится неудачно и модуль лицензий сервера будет при этом деинсталлирован, то носитель установки базового выпуска сервера понадобится, чтобы переустановить лицензию.

**Совет:** Для V8.1 и новее DVD-диски больше не поставляются.

### Процедура

Чтобы обновить сервер до V8.1, выполните следующие задачи:

1. “Планирование обновления”
2. “Подготовка системы”
3. “Установка V8.1 и проверка обновления” на стр. 91

## Планирование обновления

Перед обновлением сервера с V6.3 или V7.1 до V8.1 необходимо просмотреть соответствующую информацию о планировании, такую, как требования к системе и замечания по выпуску. Затем, чтобы свести к минимуму влияние обновления на производственный процесс, выберите для обновления подходящие дату и время.

### Об этой задаче

В лабораторных тестах процесс обновления сервера V6.3 или V7.1 до V8.1 занимал от 14 до 45 минут. Ваши результаты могут отличаться, в зависимости от вашей аппаратной и программной среды и от размера базы данных сервера.

### Процедура

1. Ознакомьтесь с аппаратными и программными требованиями:  
“Минимальные требования к системе для сервера IBM Spectrum Protect” на стр. 25  
Информацию о последних изменениях требований к системе смотрите на сайте поддержки IBM Spectrum Protect в техническом замечании 1243309.
2. Особые инструкции или особую информацию для вашей операционной системы смотрите в замечаниях по выпуску ([https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEQVQ\\_8.1.0/srv.common/r\\_relnotes\\_srv.html](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEQVQ_8.1.0/srv.common/r_relnotes_srv.html)) и в файлах readme (техническое замечание 7044931) для компонентов сервера.
3. Чтобы свести к минимуму влияние обновления на производственный процесс, выберите для обновления подходящие дату и время. Время, которое требуется для обновления системы, зависит от размера базы данных и многих других факторов. При запуске процесса обновления клиенты не смогут соединиться с сервером, пока не будет установлена новая версия и не будут снова зарегистрированы все необходимые лицензии.

## Подготовка системы

Чтобы подготовить систему к обновлению с V6.3 или V7.1 до V8.1, нужно собрать информацию о каждом экземпляре DB2. Затем создайте резервную копию базы данных сервера, сохраните ключевые файлы конфигурации, отмените сеансы и остановите сервер.

### Процедура

1. Войдите в систему на компьютере, где установлен сервер.  
Проверьте, что вы вошли в систему под ID пользователя администратора, который использовался для установки сервера V6.3 или V7.1.

2. Получите список экземпляров DB2. Например, введите следующую команду системы:

```
db2ilist
```

Результат выполнения команды может выглядеть, как в следующем примере:

```
SERVER1
```

Убедитесь, что каждый экземпляр соответствует серверу, запущенному в этой системе.

3. Соберите информацию о каждом экземпляре DB2. Запишите каталог базы данных по умолчанию, фактический каталог базы данных, имя базы данных, алиас базы данных и все переменные DB2, сконфигурированные для этого экземпляра. Сохраните запись, так как она может понадобиться. Эти сведения нужны для восстановления базы данных V6.3 или V7.1.

- a. Откройте окно команд DB2, введя следующую системную команду:

```
db2cmd
```

- b. Для изменения экземпляра введите следующую системную команду:

```
set DB2INSTANCE=экземпляр
```

где *экземпляр* указывает экземпляр DB2.

- c. Получите путь к базе данных по умолчанию для экземпляра DB2, введя следующую системную команду:

```
db2 get dbm cfg | findstr DFTDBPATH
```

Результат выполнения команды может выглядеть, как в следующем примере:

```
Default database path                (DFTDBPATH) = D:
```

- d. Получите информацию о базах данных экземпляра DB2, введя следующую системную команду:

```
db2 list database directory
```

Результат выполнения команды может выглядеть, как в следующем примере:

```
System Database Directory
```

```
Number of entries in the directory = 2
```

Database 1 entry:

Database alias	= TSMAL001
Database name	= TSMDB1
Node name	= TSMNODE1
Database release level	= d.00
Comment	= TSM SERVER DATABASE VIA TCP/IP
Directory entry type	= Remote
Catalog database partition number	= -1
Alternate cpever hostname	=
Alternate cpever port number	=

Database 2 entry:

Database alias	= TSMDB1
Database name	= TSMDB1
Local database directory	= D:
Database release level	= d.00
Comment	=
Directory entry type	= Indirect
Catalog database partition number	= 0
Alternate cpever hostname	=
Alternate cpever port number	=

- е. Получите переменные экземпляра DB2, введя следующую системную команду:

```
db2set -all
```

Результат выполнения команды может выглядеть, как в следующем примере:

```
[e] DB2CODEPAGE=1208
[e] DB2PATH=D:\TSM\db2
[i] DB2_PMODEL_SETTINGS=MAX_BACKGROUND_SYSAPPS:500
[i] DB2_SKIPINSERTED=ON
[i] DB2_KEEPTABLELOCK=OFF
[i] DB2_EVALUNCOMMITTED=ON
[i] DB2_VENDOR_INI=D:\Server1\tsmdbmgr.env
[i] DB2_SKIPDELETED=ON
[i] DB2INSTPROF=C:\ProgramData\IBM\DB2\DB2TSM1
[i] DB2COMM=TCPIP
[i] DB2CODEPAGE=819
[i] DB2_PARALLEL_IO=*
[g] DB2_EXTSECURITY=YES
[g] DB2_COMMON_APP_DATA_PATH=C:\ProgramData

[g] DB2PATH=D:\TSM\db2
[g] DB2INSTDEF=SERVER1
```

4. Соединитесь с сервером, указав ID пользователя-администратора.
5. Создайте резервную копию базы данных при помощи команды **BACKUP DB**.  
Рекомендуется использовать резервное копирование в режиме снимка, которое создает полную резервную копию базы данных без прерывания запланированного резервного копирования. Например, можно создать резервную копию снимка, введя следующую команду администрирования:
- ```
backup db type=dbsnapshot devclass=tapeclass
```
6. Создайте в другом каталоге резервную копию информации о конфигурации устройств при помощи следующей команды администрирования:
- ```
backup devconfig filenames=имя_файла
```

где *имя\_файла* - это имя файла, в котором будет храниться информация о конфигурации устройств.

**Совет:** Этот файл потребуется, если вы решите восстановить базу данных V6 или V7.1.

7. Скопируйте файл хронологии томов в другой каталог. Введите следующую команду администрирования:
- ```
backup volhistory filenames=имя_файла
```

где *имя\_файла* - это имя файла, в котором будет храниться информация хронологии томов.

**Совет:** Этот файл потребуется, если вы решите восстановить базу данных V6 или V7.1.

8. Сохраните копию файла серверных опций, называемого, как правило, `dsmserv.opt`. Этот файл расположен в каталоге экземпляра сервера.
9. Запретите операции на сервере, отключив новые сеансы. Введите следующие административные команды:
- ```
disable sessions client
disable sessions server
```
10. Проверьте, существуют ли какие-либо сеансы, и сообщите пользователям, что сервер будет остановлен. Чтобы проверить наличие существующих сеансов, введите команду администрирования:

`query session`

11. Отмените сеансы, введя следующую команду администрирования:

`cancel session all`

Эта команда отменяет все сеансы, кроме вашего текущего сеанса.

12. Остановите сервер, введя следующую команду администрирования:

`halt`

13. Убедитесь, что сервер завершил работу и никакие процессы не выполняются.

Откройте приложение Диспетчер задач Windows и просмотрите список активных процессов.

14. В каталоге экземпляра сервера вашей установки найдите файл NODELOCK и переместите его в другой каталог, где вы сохраняете файлы конфигурации. Файл NODELOCK содержит сведения об использованных лицензиях для вашей установки. Эта информация о лицензиях заменяется при выполнении обновления.

## Установка V8.1 и проверка обновления

Чтобы завершить процесс обновления сервера до V8.1, необходимо установить сервер V8.1. Затем убедитесь, что обновление прошло успешно, запустив экземпляр сервера.

### Прежде чем начать

Нужно войти в систему с ID администратора, который использовался при установке предыдущего сервера.

Пакет установки можно получить с сайта скачивания IBM.

### Об этой задаче

При помощи программы установки IBM Spectrum Protect можно установить следующие компоненты:

- сервер (server)

**Совет:** База данных (DB2), Global Security Kit (GSKit) и IBM Java Runtime Environment (JRE) автоматически устанавливаются при выборе компонента сервера.

- языки сервера
- лицензия
- устройства
- IBM Spectrum Protect for SAN
- Центр операций

### Процедура

1. Если вы получаете этот пакет с сайта загрузок IBM, загрузите нужный файл пакета с одного из следующих веб-сайтов:
  - Скачайте пакет сервера со страницы Passport Advantage или Fix Central.
  - Самую свежую информацию, обновления и исправления обслуживания смотрите по адресу: Портал поддержки IBM.
2. Если вы скачиваете пакет с одного из сайтов загрузок, выполните следующие действия:

- a. Убедитесь, что у вас будет достаточно места для хранения файлов установки, когда они будут извлечены из пакета продукта. Требования к пространству смотрите в документе по скачиванию для вашего продукта.
  - IBM Spectrum Protect техническое замечание 4042944
  - IBM Spectrum Protect Extended Edition техническое замечание 4042945
  - IBM Spectrum Protect for Data Retention техническое замечание 4042946
- b. Перейдите в каталог, куда вы поместили исполняемый файл.

**Совет:** В следующем шаге файлы извлекаются в текущий каталог. Имя каталога может содержать не более 128 символов. Убедитесь, что извлекаете файлы установки в пустой каталог. Не выполняйте извлечение в каталог с ранее извлеченными файлами или с какими-либо еще файлами.

- c. Для извлечения файлов установки дважды щелкните по исполняемому файлу:

*имя\_пакета.exe*

где *имя\_пакета* выглядит, как в следующем примере:

8.1.x.000-IBM\_Spectrum\_Protect-SRV-WindowsX64.exe

Это большой пакет. Поэтому извлечение файлов займет некоторое время.

3. Установите программное обеспечение IBM Spectrum Protect одним из следующих способов. В процессе установки необходимо установить лицензию IBM Spectrum Protect.

**Совет:** Если в системе используется несколько экземпляров сервера, то установите программу IBM Spectrum Protect только один раз, чтобы обновить все экземпляры сервера.

### Мастер установки

Чтобы установить сервер при помощи графического мастера IBM Installation Manager, выполните инструкции из раздела “Установка IBM Spectrum Protect при помощи мастера установки” на стр. 54.

Убедитесь, что система соответствует обязательным требованиям для использования мастера установки. Затем выполните процедуру установки. В окне IBM Installation Manager щелкните по значку **Установить**; не щелкайте по значкам **Обновить** и **Изменить**.

### Командная строка в режиме консоли

Чтобы установить сервер из командной строки в режиме консоли, следуйте инструкциям в разделе “Установка IBM Spectrum Protect в режиме консоли” на стр. 55.

Ознакомьтесь с информацией об установке сервера в режиме консоли и затем выполните процедуру установки.

### Режим без вывода сообщений

Чтобы установить сервер в режиме без вывода сообщений, выполните инструкции из раздела “Установка IBM Spectrum Protect в режиме без вывода сообщений” на стр. 56.

Ознакомьтесь с информацией об установке сервера в режиме без вывода сообщений и затем выполните процедуру установки.

После установки программы переконфигурировать систему не нужно.

4. Исправьте ошибки, обнаруженные в процессе установки.

Если вы установили сервер с использованием мастера установки, то вы можете посмотреть журналы установки при помощи инструмента IBM Installation Manager. Щелкните по **Файл > Просмотреть журнал**. Чтобы собрать файлы журналов, щелкните в IBM Installation Manager по **Справка > Экспорт данных для анализа ошибок**.

Если вы установили сервер в режиме консоли или в режиме без вывода сообщений, то вы можете посмотреть журналы ошибок в каталоге журнала IBM Installation Manager, например:

```
C:\ProgramData\IBM\Installation Manager\logs
```

5. Получите все применимые исправления, перейдя по адресу: Портал поддержки IBM. Щелкните по **Downloads (fixes and PTFs)** (Скачивание: исправления и PTF) и примените все требуемые исправления.

6. Проверьте, успешно ли выполнено обновление:

- a. Запустите экземпляр сервера. Для запуска сервера из каталога по умолчанию C:\Program Files\Tivoli\TSM введите следующую команду администрирования IBM Spectrum Protect:

```
dsmserv -k экземпляр_сервера
```

, где *экземпляр\_сервера* - это имя вашего экземпляра сервера. По умолчанию, именем первого экземпляра сервера IBM Spectrum Protect является Server1.

Если вы планируете запустить сервер как службу в учетной записи локальной системы, этот учетной записи должен быть явно предоставлен доступ к базе данных сервера. Инструкции смотрите в разделе “Запуск сервера как службы Windows” на стр. 74.

- b. Следите за сообщениями, которые сервер генерирует при запуске. Следите за сообщениями об ошибках и предупреждениях и разрешите соответствующие проблемы.
- c. Проверьте, можете ли вы соединиться с сервером с помощью клиента администрирования. Для запуска сеанса клиента администрирования введите следующую команду администрирования IBM Spectrum Protect:  

```
dsmdmc
```
- d. Запустите команды **QUERY** для получения информации об обновленной системе. Например, чтобы получить объединенную информацию о системе, введите следующую команду администрирования IBM Spectrum Protect:  

```
query system
```

Для получения информации о базе данных введите следующую команду администрирования IBM Spectrum Protect:  

```
query db format=detailed
```

7. Зарегистрируйте лицензии для установленных в вашей системе компонентов сервера, введя команду **REGISTER LICENSE**:

```
register license file=каталог_установки\server\имя_компонента.lic
```

где *каталог\_установки* указывает каталог, в который вы установили компонент, а *имя\_компонента* указывает аббревиатуру для этого компонента.

Например, если вы установили сервер в каталоге по умолчанию c:\Program Files\Tivoli\TSM, то регистрация лицензии выполняется следующей командой:

## Обновление сервера IBM Spectrum Protect

```
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\tsmbasic.lic
```

Например, если вы установили IBM Spectrum Protect Extended Edition в каталог c:\Program Files\Tivoli\TSM, введите следующую команду:

```
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\tsmee.lic
```

Например, если вы установили IBM Spectrum Protect for Data Retention в каталог c:\Program Files\Tivoli\TSM, то введите следующую команду:

```
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\dataaret.lic
```

**Ограничение:** Вы не можете использовать сервер IBM Spectrum Protect для регистрации лицензий IBM Spectrum Protect for Mail, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning, и IBM Spectrum Protect for Space Management. Команда **REGISTER LICENSE** не применяется к этим лицензиям. Лицензирование этих продуктов выполняется клиентами IBM Spectrum Protect.

8. Необязательно: Для установки дополнительного языкового пакета используйте функцию изменения IBM Installation Manager.
9. Необязательно: Для обновления языкового пакета до более новой версии используйте функцию обновления IBM Installation Manager.

### Дальнейшие действия

Пароли можно аутентифицировать с помощью сервера каталогов LDAP или сервера IBM Spectrum Protect. Пароли, которые аутентифицированы с помощью сервера каталогов LDAP, могут обеспечить расширенную защиту системы.

Если в Windows доступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, используйте этот собственный драйвер устройств. Если в Windows недоступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, установите драйвер устройства IBM Spectrum Protect при помощи команды `dpinst.exe /a`. Файл `dpinst.exe` находится в каталоге драйверов устройств. Каталог по умолчанию - C:\Program Files\Tivoli\TSM\device\drivers.

---

## Обновление сервера в кластерной среде

Чтобы обновить сервер до версии 8.1 в кластерной среде, нужно выполнить задачи подготовки и установки. Эти процедуры зависят от операционной системы и выпуска.

### Процедура

Выполните процедуру для используемой операционной системы, исходной версии и версии назначения:

*Таблица 13. Процедуры по обновлению сервера в кластерной среде в операционной системе Windows*

Исходный выпуск	Выпуск назначения	Процедура
V8.1	Пакет исправлений V8.1	“Применение пакета Fix Pack к IBM Spectrum Protect 8.1 в кластерной среде” на стр. 83
V6.3 или V7.1	V8.1	Обновление V6.3 или V7.1 до V8.1 в кластерной среде в Windows



Таблица 13. Процедуры по обновлению сервера в кластерной среде в операционной системе Windows (продолжение)

Исходный выпуск	Выпуск назначения	Процедура
V6.1	V8.1	Обновление V6.1 или V7.1 до V8.1 в кластерной среде в Windows
V5	Версия 7.1 или более поздняя	Обновление сервера до V7.1 или новее в кластеризованной среде Windows

## Обновление сервера V6.3 или V7.1 до V8.1 в кластерной среде

Для использования новых функций продукта можно обновить сервер, установленный в операционной системе Windows в кластерной среде, с версии 6 или 7.1 до IBM Spectrum Protect версии 8.1.

### Прежде чем начать

Убедитесь, что вы сохранили носитель установки базового выпуска сервера V6.3 или V7.1, который вы обновляете. Если вы устанавливали сервер из скачанного пакета, убедитесь, что доступны скачанные файлы. Если обновление завершится неудачно и модуль лицензий сервера будет при этом деинсталлирован, то носитель установки базового выпуска сервера понадобится, чтобы переустановить лицензию.

### Процедура

1. Если вы собираетесь установить сервер IBM Spectrum Protect V8.1 в операционной системе Windows Server 2012, то сначала установите сервер автоматизации кластера переключения после отказа и командный интерфейс кластера переключения после отказа. Чтобы установить эти компоненты, введите следующие команды из Windows 2.0 PowerShell:  

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-AutomationServer
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-CmdInterface
```
2. Создайте резервную копию базы данных при помощи команды **BACKUP DB**. Рекомендуется использовать резервное копирование в режиме снимка, которое обеспечивает полное резервное копирование базы данных без прерывания запланированного резервного копирования. Например, можно создать резервную копию снимка, введя следующую команду администрирования:  

```
backup db type=dbsnapshot devclass=tapeclass
```
3. Создайте в другом каталоге резервную копию информации о конфигурации устройств. Введите следующую команду:  

```
backup devconfig filenames=имя_файла
```

где *имя\_файла* - это имя файла, в котором будет храниться информация о конфигурации устройств.
4. Скопируйте файл хронологии томов в другой каталог. Введите следующую команду:  

```
backup volhistory filenames=имя_файла
```

где *имя\_файла* - это имя файла, в котором будет храниться информация хронологии томов.
5. Сохраните копию файла серверных опций, называемого, как правило, `dsmserv.opt`. Этот файл расположен в каталоге экземпляра сервера.

6. Убедитесь, что группа ресурсов находится на основном узле и что все узлы в кластере запущены. Выполните на основном узле следующие действия:
  - a. В окне Диспетчер отказоустойчивости кластеров переведите ресурс сервера в автономный режим и удалите его:
    - 1) Выберите **Службы и приложения**, а затем выберите группу кластеров. Ресурс сервера появится в разделе **Другие ресурсы**.
    - 2) Выберите ресурс сервера и щелкните по **Перевести этот ресурс в автономный режим**.
    - 3) Чтобы удалить ресурс сервера, выберите его и щелкните по **Удалить**.
  - b. В окне Диспетчер отказоустойчивости кластеров удалите имя сети и IP-адрес:
    - 1) В разделе **Имя сервера** раскройте имя сети, чтобы посмотреть IP-адрес. Запишите имя сети и IP-адрес.
    - 2) Выберите имя сети и IP-адрес и щелкните по **Удалить**.
  - c. В окне Менеджер кластера переключения после отказа переведите ресурс сервера DB2 в автономный режим:
    - 1) Выберите **Службы и приложения**, а затем выберите группу кластеров. Ресурс сервера IBM Spectrum Protect появится в разделе **Другие ресурсы**.
    - 2) Выберите ресурс сервера DB2, например, SERVER1, и щелкните по **Перевести этот ресурс в автономный режим**.

7. Удалите на основном узле кластеризацию DB2 из каждого экземпляра IBM Spectrum Protect в кластере, введя следующую команду:

```
db2mscs -u:имя_экземпляра
```

Например:

```
db2mscs -u:server1
```

**Совет:** Может появиться сообщение об отсутствующем ресурсе кластера. Игнорируйте это сообщение.

8. В окне Диспетчер отказоустойчивости кластеров на основном узле просмотрите раздел **Сводка** для групп ресурсов. Убедитесь, что в группе ресурсов кластера остались только совместно используемые диски и ленточные ресурсы.
9. Остановите службу кластера на каждом узле в кластере и удалите файлы DLL кластера серверов. Затем перезапустите службу кластера.
10. Установите сервер IBM Spectrum Protect версии 8.1 на каждом узле в кластере. Инструкции смотрите в разделе Глава 2, “Установка компонентов сервера”, на стр. 53. Если вы выполняете установку сервера с помощью мастера по установке, то щелкните в окне IBM Installation Manager по значку **Обновить**. Не щелкайте по значкам **Установить** и **Изменить**.
11. На основном узле запустите сервер в режиме активного окна, чтобы выполнить согласование и конфигурирование схемы базы данных. Когда сервер запустится, остановите его, введя команду **HALT**. Если в вашей среде несколько экземпляров сервера, то выполните это действие для каждого экземпляра.
12. На основном узле запустите мастер по конфигурированию, выбрав **Пуск > Все программы > Сервер IBM Spectrum Protect > Мастер по конфигурированию**. Пройдите по панелям мастера конфигурирования:
  - a. Когда вас попросят ввести ID пользователя, введите имя связанной с кластером учетной записи домена.
  - b. Когда будет предложено ввести имя экземпляра, введите имя экземпляра, перекластеризацию которого вы выполняете.
  - c. Когда мастер попросит указать, хотите ли вы выполнить перекластеризацию, щелкните по **Да**.

- d. Продолжайте проходить панели мастера, пока не появится сообщение об успешном завершении конфигурирования.
13. Зарегистрируйте лицензии для установленных в вашей системе компонентов сервера IBM Spectrum Protect, введя команду **REGISTER LICENSE**:
- ```
register license file=каталог_установки\server\имя_компонента.lic
```

где *каталог\_установки* указывает каталог, в который вы установили компонент, а *имя\_компонента* указывает аббревиатуру для этого компонента.

Например, если вы установили сервер в каталоге по умолчанию `c:\Program Files\Tivoli\TSM`, то регистрация лицензии выполняется следующей командой:

```
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\tsmbasic.lic
```

Например, если вы установили IBM Spectrum Protect Extended Edition в каталог `c:\Program Files\Tivoli\TSM`, введите следующую команду:

```
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\tsmee.lic
```

Например, если вы установили IBM Spectrum Protect for Data Retention в каталог `c:\Program Files\Tivoli\TSM`, то введите следующую команду:

```
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\dataret.lic
```

**Ограничение:** Вы не можете использовать сервер IBM Spectrum Protect для регистрации лицензий IBM Spectrum Protect for Mail, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for ERP, и IBM Spectrum Protect for Space Management. Команда **REGISTER LICENSE** не применяется к этим лицензиям. Лицензирование этих продуктов выполняется клиентами IBM Spectrum Protect.

### Дальнейшие действия

Если в Windows доступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, используйте этот собственный драйвер устройств. Если собственный драйвер устройства недоступен, то установите драйвер устройства IBM Spectrum Protect при помощи команды **dpinst.exe /a**. Файл `dpinst.exe` находится в каталоге драйверов устройств, положение которого по умолчанию - `C:\Program Files\Tivoli\TSM\device\drivers`.

## Обновление IBM Tivoli Storage Manager V6.1 до IBM Spectrum Protect V8.1 в кластерной среде

Для использования новых функций можно обновить сервер, установленный в Windows в кластерной среде, от версии 6 до версии 8.1.

### Прежде чем начать

Убедитесь, что вы сохранили установочный носитель базового выпуска сервера V6.1 и V6.3. Если вы получили программу сервера из скачанного пакета, убедитесь, что скачанные файлы доступны. Если обновление завершится неудачно и модуль лицензий сервера будет при этом деинсталлирован, то носитель установки базового выпуска сервера понадобится, чтобы переустановить лицензию.

### Процедура

1. Если вы собираетесь установить сервер IBM Spectrum Protect V8.1 в операционной системе Windows Server 2012, то сначала установите сервер автоматизации кластера переключения после отказа и командный интерфейс

кластера переключения после отказа. Чтобы установить эти компоненты, введите следующие команды из Windows 2.0 PowerShell:

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-AutomationServer  
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-CmdInterface
```

2. Создайте резервную копию базы данных при помощи команды **BACKUP DB**. Рекомендуется использовать резервное копирование в режиме снимка, которое обеспечивает полное резервное копирование базы данных без прерывания запланированного резервного копирования. Например, можно создать резервную копию снимка, введя следующую команду администрирования:  
`backup db type=dbsnapshot devclass=tapeclass`
3. Создайте в другом каталоге резервную копию информации о конфигурации устройств. Введите следующую команду:  
`backup devconfig filenames=имя_файла`

где *имя\_файла* - это имя файла, в котором будет храниться информация о конфигурации устройств.

4. Скопируйте файл хронологии томов в другой каталог. Введите следующую команду:  
`backup volhistory filenames=имя_файла`

где *имя\_файла* - это имя файла, в котором будет храниться информация хронологии томов.

5. Сохраните копию файла серверных опций, называемого, как правило, `dsmserv.opt`. Этот файл расположен в каталоге экземпляра сервера.
6. Убедитесь, что группа ресурсов находится на основном узле и что все узлы в кластере запущены. Выполните на основном узле следующие действия:
  - a. В окне Диспетчер отказоустойчивости кластеров переведите ресурс сервера в автономный режим и удалите его:
    - 1) Выберите **Службы и приложения**, а затем выберите группу кластеров. Ресурс сервера появится в разделе **Другие ресурсы**.
    - 2) Выберите ресурс сервера и щелкните по **Перевести этот ресурс в автономный режим**.
    - 3) Чтобы удалить ресурс сервера, выберите его и щелкните по **Удалить**.
  - b. В окне Диспетчер отказоустойчивости кластеров удалите имя сети и IP-адрес:
    - 1) В разделе **Имя сервера** раскройте имя сети, чтобы посмотреть IP-адрес. Запишите имя сети и IP-адрес.
    - 2) Выберите имя сети и IP-адрес и щелкните по **Удалить**.
  - c. В окне Менеджер кластера переключения после отказа переведите ресурс сервера DB2 в автономный режим:
    - 1) Выберите **Службы и приложения**, а затем выберите группу кластеров. Ресурс сервера IBM Spectrum Protect появится в разделе **Другие ресурсы**.
    - 2) Выберите ресурс сервера DB2, например, SERVER1, и щелкните по **Перевести этот ресурс в автономный режим**.
7. На основном узле введите следующую команду, чтобы удалить кластеризацию DB2 из экземпляра для каждого экземпляра IBM Spectrum Protect в кластере:  
`db2mscs -u:имя_экземпляра`

Например:

```
db2mscs -u:server1
```

**Совет:** Может появиться сообщение об отсутствующем ресурсе кластера. Игнорируйте это сообщение.

8. В окне основного узла Менеджер кластера переключения после отказа в разделе **Сводка** группы ресурсов убедитесь, что в группе ресурсов кластера остались только совместно используемые диски и ленточные ресурсы.
9. Установите на основном узле сервер V6.3 при помощи команды **install.exe**. Подробные инструкции по установке сервера V6.3 смотрите на веб-странице Установка компонентов сервера.
10. Установите сервер IBM Spectrum Protect V8.1 на основном узле. Инструкции смотрите в разделе Глава 2, “Установка компонентов сервера”, на стр. 53. Если вы выполняете установку сервера с помощью мастера по установке, то щелкните в окне IBM Installation Manager по значку **Установить**. Не щелкайте по значкам **Обновить** и **Изменить**.
11. На каждом дополнительном узле деинсталлируйте V6.1:
  - a. Перейдите в следующий каталог:  
C:\Program Files\Tivoli\TSM\\_uninst
  - b. Введите следующую команду:  
Uninstall Tivoli Storage Manager.exe
12. На основном узле запустите мастер по конфигурированию, выбрав **Пуск > Все программы > Сервер IBM Spectrum Protect > Мастер по конфигурированию**. Пройдите по панелям мастера конфигурирования:
  - a. Когда будет предложено ввести имя экземпляра, введите имя экземпляра, перекластеризацию которого вы выполняете.
  - b. По приглашению ввести ID пользователя введите имя связанной с кластером учетной записи домена.
  - c. Когда мастер попросит указать, хотите ли вы выполнить перекластеризацию, щелкните по **Да**.
  - d. Продолжайте проходить панели мастера, пока не появится сообщение об успешном завершении конфигурирования.
13. Зарегистрируйте лицензии для установленных в вашей системе компонентов сервера IBM Spectrum Protect, введя команду **REGISTER LICENSE:**  
register license file=каталог\_установки\server\имя\_компонента.lic

где *каталог\_установки* указывает каталог, в который вы установили компонент, а *имя\_компонента* указывает аббревиатуру для этого компонента.

Например, если вы установили сервер в каталоге по умолчанию c:\Program Files\Tivoli\TSM, то регистрация лицензии выполняется следующей командой:  
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\tsmbasic.lic

Например, если вы установили IBM Spectrum Protect Extended Edition в каталог c:\Program Files\Tivoli\TSM, введите следующую команду:  
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\tsmee.lic

Например, если вы установили IBM Spectrum Protect for Data Retention в каталог c:\Program Files\Tivoli\TSM, то введите следующую команду:  
register license file=c:\Program Files\Tivoli\TSM\server\dataret.lic

**Ограничение:** Вы не можете использовать сервер IBM Spectrum Protect для регистрации лицензий IBM Spectrum Protect for Mail, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for ERP, и IBM Spectrum Protect for Space

Management. Команда **REGISTER LICENSE** не применяется к этим лицензиям.  
Лицензирование этих продуктов выполняется клиентами IBM Spectrum Protect.

### Дальнейшие действия

Если в Windows доступен собственный драйвер устройств для ленточных накопителей или чейнджеров носителей, которые вы собираетесь использовать, используйте этот собственный драйвер устройств. Если собственный драйвер устройства недоступен, то установите драйвер устройства IBM Spectrum Protect при помощи команды **dpinst.exe /a**. Файл **dpinst.exe** находится в каталоге драйверов устройств, положение которого по умолчанию - **C:\Program Files\Tivoli\TSM\device\drivers**.

---

## Удаление GSKit версии 7 после обновления до IBM Spectrum Protect версии 8.1

Мастер установки IBM Spectrum Protect обновляет GSKit версии 8 и более поздних версий. GSKit версии не удаляется и не обновляется при обновлении до IBM Spectrum Protect версии 8.1, даже если GSKit был установлен с более ранней версией IBM Spectrum Protect.

### Об этой задаче

Если вам больше не нужен GSKit версии 7 и вы хотите освободить пространство в системе, то можно удалить GSKit версии 7 после обновления до IBM Spectrum Protect версии 8.1.

**Важное замечание:** Удаление GSKit версии 7 может повлиять на другие программы в системе, которые его используют.

### Процедура

Чтобы удалить GSKit версии 7, сделайте следующее:

1. Выполните резервное копирование реестра.
  - a. Щелкните по **Пуск**, затем выберите **Выполнить**.
  - b. Введите **Regedit**. Щелкните по **ОК**.
  - c. Для сохранения копии реестра выберите **Файл > Экспорт**.
  - d. Если позднее вам потребуется восстановить реестр, то выберите **Файл > Импорт**.

Дополнительную информацию смотрите в документации Windows.

2. Найдите каталог, где установлен GSKit. Каталог по умолчанию - **C:\Program Files\IBM\gsk7\**.
3. Удалите каталог установки GSKit **gsk7** и все входящие в него файлы и подкаталоги. Щелкните правой кнопкой мыши по папке и выберите **Удалить**.
4. Удалите ключ реестра GSKit 7 и все подключи и значения.

**Важное замечание:** Удаление неправильного ключа может привести к проблемам, например, нельзя будет повторно запустить рабочую станцию.

- a. Щелкните по **Пуск**, затем выберите **Выполнить**.
- b. Введите **Regedit**. Щелкните по **ОК**.
- c. Ключ реестра GSKit расположен в следующем каталоге: **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\IBM**. Щелкните правой кнопкой мыши по ключу **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\IBM\GSK7** и выберите **Удалить**.

---

## Глава 6. Возврат от версии 8.1 к предыдущему серверу V7

Если после обновления требуется вернуться к прежней версии сервера, у вас должна быть полная резервная копия базы данных из исходной версии. Необходим также носитель для установки исходной версии сервера и ключевые файлы конфигурации. Тщательно выполняйте подготовительные действия перед обновлением сервера. В этом случае можно будет вернуться к прежней версии сервера IBM Spectrum Protect с минимальной потерей данных.

### Прежде чем начать

У вас должны быть следующие элементы для более ранней версии сервера:

- Резервная копия базы данных сервера
- Файл хронологии тома
- Файл конфигурации устройств
- Файл серверных опций

### Об этой задаче

Используйте одни и те же инструкции и для возврата к прежней версии в пределах одного выпуска (например, от 7.1.3 к 7.1.4), и для возврата к более старому выпуску (например, от 7.1.4 к 6.3.6). Прежняя версия должна совпадать с версией, использовавшейся перед обновлением до версии 8.1.

**Внимание:** Задайте значение параметра **REUSEDELAY**, помогающее предотвратить потерю данных клиента резервного копирования и архивирования при возврате сервера к прежней версии.

---

## Шаги по возврату к предыдущей версии сервера

### Об этой задаче

Выполните следующие действия в системе, где установлен сервер версии 8.1:

### Процедура

1. Остановите сервер, чтобы закрыть все операции сервера, с помощью команды **HALT**.
2. Удалите базу данных из менеджера базы данных, затем удалите каталоги базы данных и журналов восстановления.
  - a. Вручную удалите базу данных. Один из способов удалить ее - ввести следующую команду:  

```
dsmserv -k имя_экземпляра removedb tsmbd1
```
  - b. Если вам нужно снова использовать пространство, занятое каталогами базы данных и журналов восстановления, вы теперь можете удалить эти каталоги.
3. Деинсталируйте сервер V8.1 при помощи программы деинсталляции. При деинсталляции удаляется сервер и менеджер баз данных вместе с их каталогами. Дополнительные сведения смотрите в разделе Глава 8, “Деинсталляция IBM Spectrum Protect”, на стр. 111.
4. Остановите службу кластеров. Заново установите версию программы сервера, которую вы использовали перед обновлением до V8.1. Эта версия должна

## Возврат к предыдущей версии сервера

совпадать с версией вашего сервера на момент создания резервной копии базы данных, которую вы восстановите в одном из последующих шагов. Например, перед обновлением сервер относился к версии 7.1.7, а вы собираетесь применить резервную копию базы данных, использовавшуюся на этом сервере. Чтобы получить возможность восстанавливать эту резервную копию базы данных, нужно установить Fix Pack для V7.1.7.

5. Сконфигурируйте новую базу данных сервера при помощи мастера конфигурирования. Чтобы запустить мастер, введите следующую команду:  
`/dsmicfgx`
6. Убедитесь, что нет серверов, запущенных в фоновом режиме.
7. Восстановите базу данных на заданный момент времени перед обновлением.
8. Скопируйте следующие файлы в каталог экземпляра.
  - Файл конфигурации устройств
  - Файл хронологии тома
  - Файл опций сервера (обычно, `dsmserv.opt`)
9. Если вы включили дедупликацию данных для каких-либо пулов хранения типа FILE, которые существовали перед обновлением, или если вы при использовании сервера V8.1 перенесли данные, существовавшие перед обновлением, в новые пулы хранения, вы должны будете выполнить дополнительные шаги по восстановлению. Дополнительные сведения смотрите в разделе “Дополнительные шаги по восстановлению, если вы создавали новые пулы хранения или включали дедупликацию данных”.
10. Если значение параметра **REUSEDELAY** для пулов хранения меньше возраста восстанавливаемой вами базы данных, восстановите тома во всех пулах хранения с последовательным доступом, которые были консолидированы после резервного копирования базы данных. Используйте команду **RESTORE VOLUME**.  
Если у вас нет резервной копии пула хранения, произведите аудит консолидированных томов при помощи команды **AUDIT VOLUME** с параметром **FIX=YES** для устранения противоречий. Например:  
`audit volume имя_тома fix=yes`
11. Если с использованием сервера версии 7.1 выполнялись операции резервного копирования или архивирования клиента, выполните аудит томов пулов хранения, на которых были сохранены эти данные.

---

## Дополнительные шаги по восстановлению, если вы создавали новые пулы хранения или включали дедупликацию данных

Если во время работы сервера в версии 8.1 вы создавали новые пулы хранения, включали дедупликацию данных для любых пулов хранения типа FILE или совершали оба этих действия, необходимо выполнить некоторые дополнительные шаги, чтобы вернуться к предыдущей версии сервера.

### Прежде чем начать

Чтобы вы смогли выполнить эту задачу, у вас должна быть полная резервная копия пула хранения, созданная до обновления до версии 8.1.

### Об этой задаче

Используйте приведенную ниже информацию, если какое-то время у вас работал сервер V8.1 и вы в это время выполняли любое из следующих действий (или оба эти действия):



- Вы включили функцию дедупликации данных для любых пулов хранения, которые существовали до обновления до программы версии 8.1. Дедупликация данных применима только к пулам хранения, в которых используется тип устройств FILE.
- После обновления вы создали новые первичные пулы хранения и перенесли в эти новые пулы хранения данные, хранившиеся в других пулах хранения.

Выполните описанные ниже шаги после восстановления сервера до V7.

### Процедура

- Для каждого пула хранения, для которого вы включили функцию дедупликации данных, восстановите весь пул хранения при помощи команды **RESTORE STGPPOOL**.
- Для пулов хранения, созданных после обновления, определите, какие действия вам следует предпринять. Данные, перенесенные из существующих пулов хранения V7 в новые пулы хранения, могут быть потеряны, так как на восстановленном сервере V7 этих новых пулов не будет. Возможный способ выхода из этой ситуации зависит от типа пула хранения:
  - Если данные были перенесены в новый пул хранения из пулов хранения типа DISK, относящихся к V7, пространство, которое занимали перенесенные данные, вероятнее всего, было уже использовано повторно. Поэтому вы должны будете восстановить исходные пулы хранения V7, используя резервные копии этого пула хранения, созданные перед обновлением до V8.1.

Если в новый пул хранения *не* переносились никакие данные из пулов хранения типа DISK, относящихся к V6, то произведите аудит томов пула хранения в этих пулах хранения типа DISK.
  - Если данные были перенесены в новый пул хранения из пулов хранения с последовательным доступом, относящихся к V7, эти данные могут все еще существовать на томах пула хранения на восстановленном сервере V7 и быть пригодны для использования. Эти данные, вероятнее всего, будут пригодны для использования, если для параметра **REUSEDELAY** для этого пула хранения было задано значение, не позволившее произвести в нем консолидацию пространства, когда сервер работал как сервер V8.1. Если какие-либо тома были подвергнуты консолидации, когда сервер работал как сервер Версии 8.1, эти тома нужно будет восстановить из резервных копий пула хранения, созданных перед обновлением до V8.1.

---

## Возврат к предыдущей версии сервера в кластерной конфигурации

Если после обновления требуется вернуться к прежней версии сервера, у вас должна быть полная резервная копия базы данных из исходной версии. Необходим также носитель для установки исходной версии сервера и ключевые файлы конфигурации. Тщательно выполняйте подготовительные действия перед обновлением сервера. В этом случае можно будет вернуться к прежней версии сервера IBM Spectrum Protect с минимальной потерей данных.

### Прежде чем начать

У вас должны быть следующие элементы для более ранней версии сервера:

- Резервная копия базы данных сервера
- Файл хронологии тома
- Файл конфигурации устройств
- Файл серверных опций

### Шаги по возврату к предыдущей версии сервера

Тщательно выполняйте подготовительные действия перед обновлением сервера. В этом случае можно будет вернуться к прежней версии сервера с минимальной потерей данных.

#### Об этой задаче

Выполните следующие действия в системе, где работает сервер Версии 8.1.

#### Процедура

1. Удалите ресурсы сервера IBM Spectrum Protect и ресурсы сети в Microsoft Failover Cluster Manager.
  - a. Откройте Failover Cluster Manager. В разделе **Другие ресурсы** щелкните правой кнопкой мыши по ресурсу экземпляра IBM Spectrum Protect. Выберите **Перевести этот ресурс в автономный режим**.
  - b. Удалите экземпляр IBM Spectrum Protect.
  - c. В разделе **Имя сервера** раскройте сетевое имя и запишите TCP/IP-адрес кластера.
  - d. Удалите сетевое имя.

2. Удалите кластер DB2 из экземпляра, введя следующую команду:

```
db2mscs -u:имя_экземпляра
```

Например, если имя экземпляра сервера - Server1, введите команду:

```
db2mscs -u:Server1
```

**Совет:** Может появиться сообщение об отсутствующем ресурсе кластера. Игнорируйте это сообщение.

3. Удалите базу данных. Один из способов удалить ее - ввести следующую команду:

```
dmserv -k имя_экземпляра removedb tsbdb1
```
4. В каждой системе кластера удалите файлы DLL tsmsvrsc для V8.1, выполнив следующие шаги:
  - a. Остановите службу кластеров. Единственный способ остановки службы кластеров - это использование приложения Службы. Щелкните правой кнопкой по **Служба кластера** и выберите **Остановить**.
  - b. Удалите файлы tsmsvrscexX64.dll и tsmsvrscx64.dll из каталога C:\Windows\Cluster.
  - c. Запустите службу кластеров. Единственный способ запустить службу кластеров - это использование приложения Службы. Щелкните правой кнопкой по **Служба кластера** и выберите **Запустить**.
5. Деинсталлируйте сервер V8.1 при помощи программы деинсталляции. При деинсталляции удаляется сервер и менеджер баз данных вместе с их каталогами. Дополнительные сведения смотрите в разделе Глава 8, “Деинсталляция IBM Spectrum Protect”, на стр. 111.
6. Очистите базу данных и каталоги журнала восстановления, если вы используете их повторно.
7. Остановите службу кластеров. Заново установите версию программы сервера, которую вы использовали перед обновлением до V8.1. Эта версия должна совпадать с версией вашего сервера на момент создания резервной копии базы данных, которую вы восстановите в одном из последующих шагов. Например, перед обновлением сервер относился к версии 7.1.7, а вы собираетесь применить

резервную копию базы данных, использовавшуюся на этом сервере. Чтобы получить возможность восстанавливать эту резервную копию базы данных, нужно установить Fix Pack для V7.1.7.

8. Скопируйте следующие файлы в каталог экземпляра.
  - Файл конфигурации устройств
  - Файл хронологии тома
  - Файл опций сервера (обычно, `dsmserv.opt`)
9. При помощи мастера конфигурирования (`dsmlcfgx`) пересоздайте экземпляр сервера.
10. Восстановите базу данных на заданный момент времени перед обновлением.

## Возврат к предыдущей версии сервера

## Глава 7. Справочная информация: Команды DB2 для баз данных сервера IBM Spectrum Protect

Используйте этот список как справочник, если служба поддержки IBM предложит вам ввести команды DB2.

### Назначение

Иногда после использования мастеров по установке и конфигурированию IBM Spectrum Protect вам потребуется ввести команды DB2. Ограниченный набор команд DB2, которые вы можете использовать (в частности, по указанию службы поддержки), представлен в списке в Табл. 14. Это не исчерпывающий список, он представлен только в виде дополнительного материала. Не предполагается, что администратор IBM Spectrum Protect будет ежедневно или вообще регулярно использовать эти команды. Приведены примеры использования некоторых команд. Подробности выходной информации не представлены.

Полное объяснение описанных здесь команд и их синтаксиса смотрите в Информационном центре Информация о DB2.

Таблица 14. Команды DB2

| Команда                    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Пример                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>db2cmd</b>              | Открывает окно инструментов командной строки DB2 и использует среду командной строки DB2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Открыть окно команд DB2:<br>db2cmd                                                                                                                                         |
| <b>db2icrt</b>             | Создает экземпляры DB2 в домашнем каталоге владельца экземпляра.<br><b>Совет:</b> Мастер по конфигурированию IBM Spectrum Protect создает экземпляр, используемый сервером и базой данных. После того, как сервер установлен и сконфигурирован с помощью мастера по конфигурированию, команда <b>db2icrt</b> обычно не используется.<br><br>Эта утилита расположена в каталоге DB2PATH\bin, где DB2PATH представляет собой положение установки копии DB2. | Создайте экземпляр IBM Spectrum Protect вручную. Введите команду в одной строке:<br>/opt/tivoli/tsm/db2/instance/<br>db2icrt -a server -u<br>имя_экземпляра имя_экземпляра |
| <b>db2set</b>              | Выводит переменные DB2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Вывести список переменных DB2:<br>db2set                                                                                                                                   |
| <b>CATALOG DATABASE</b>    | Сохраняет информацию о положении базы данных в системном каталоге баз данных. База данных может находиться или на локальной рабочей станции, или на удаленном сервере разделов базы данных. Мастер по конфигурированию серверов учитывает все каталоги, которые нужны для использования базы данных сервера. После того, как сервер сконфигурирован и запущен, вручную запустите эту команду, только если что-то в среде изменяется или повреждено.       | Каталогизируйте базу данных:<br>db2 catalog database tsmdb1                                                                                                                |
| <b>CONNECT TO DATABASE</b> | Соединяется с заданной базой данных для использования интерфейса командной строки (command-line interface, CLI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соединитесь с базой данных IBM Spectrum Protect в интерфейсе командной строки DB2:<br>db2 connect to tsmdb1                                                                |

## Справочная информация: Команды DB2 для баз данных сервера IBM Spectrum Protect

Таблица 14. Команды DB2 (продолжение)

| Команда                                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Пример                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GET DATABASE CONFIGURATION</b>         | Возвращает значения индивидуальных записей в файле конфигурации конкретной базы данных.<br><b>Важное замечание:</b> Эти параметры и команды задаются и управляются непосредственно DB2. Они перечислены здесь в информационных целях и служат для просмотра существующих параметров. Изменение этих параметров может быть рекомендовано службой поддержки IBM или в служебных бюллетенях, таких как APAR или документы Технического руководства (technotes). Не изменяйте эти параметры вручную. Изменяйте их только по указанию службы технической поддержки IBM и только с использованием команд или процедур сервера IBM Spectrum Protect.                                                                         | Показать информацию конфигурации для алиаса базы данных:<br><code>db2 get db cfg for tsmdb1</code><br><br>Получить информацию для проверки параметров конфигурации базы данных, режима журналов и техобслуживания.<br><code>db2 get db config for tsmdb1 show detail</code> |
| <b>GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION</b> | Возвращает значения индивидуальных записей в файле конфигурации конкретной базы данных.<br><b>Важное замечание:</b> Эти параметры и команды задаются и управляются непосредственно DB2. Они перечислены здесь в информационных целях и служат для просмотра существующих параметров. Изменение этих параметров может быть рекомендовано службой поддержки IBM или в служебных бюллетенях, таких как APAR или документы Технического руководства (technotes). Не изменяйте эти параметры вручную. Изменяйте их только по указанию службы технической поддержки IBM и только с использованием команд или процедур сервера IBM Spectrum Protect.                                                                         | Получить информацию конфигурации для менеджера баз данных:<br><code>db2 get dbm cfg</code>                                                                                                                                                                                  |
| <b>GET HEALTH SNAPSHOT</b>                | Получает информацию о состоянии работоспособности для менеджера баз данных и его баз данных. Возвращаемая информация представляет снимок состояния работоспособности на момент ввода команды. IBM Spectrum Protect отслеживает состояние базы данных при помощи снимка работоспособности и других механизмов, представленных DB2. Может так случиться, что снимок работоспособности или другой инструмент документации DB2 свидетельствует о возможном состоянии оповещения некоторого элемента или ресурса базы данных. Это означает, что нужно принять меры для исправления ситуации. IBM Spectrum Protect отслеживает условия и отвечает соответствующим образом. Обработываются не все выявленные оповещения DB2. | Получить отчет об индикаторах отслеживания работоспособности DB2:<br><code>db2 get health snapshot for database on tsmdb1</code>                                                                                                                                            |
| <b>GRANT (Полномочия базы данных)</b>     | Предоставляет полномочия, применимые ко всей базе данных, в отличие от привилегий, применимых к конкретным объектам в базе данных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Предоставить доступ для ID пользователя itmuser:<br><code>db2 GRANT CONNECT ON DATABASE TO USER itmuser</code><br><code>db2 GRANT CREATETAB ON DATABASE TO USER itmuser</code>                                                                                              |

Таблица 14. Команды DB2 (продолжение)

| Команда                       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Пример                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RUNSTATS</b>               | <p>Изменяет статистику, относящуюся к характеристикам таблицы и связанных индексов, или статистические производные таблицы. Эти характеристики включают в себя количество записей, количество страниц и среднюю длину записи.</p> <p>Запустите эту утилиту, чтобы увидеть таблицу после ее изменения или реорганизации.</p> <p>Производная таблица должна быть включена для оптимизации, чтобы ее можно было использовать для оптимизации запросов. Включенная для оптимизации производная таблица называется статистической производной таблицей. Используйте оператор DB2 <b>ALTER VIEW</b>, чтобы включить производную таблицу для оптимизации. Запустите утилиту <b>RUNSTATS</b>, когда изменения в рассматриваемых таблицах существенно влияют на возвращаемые в производной таблице строки.</p> <p><b>Совет:</b> Сервер конфигурирует DB2 для запуска при необходимости команды <b>RUNSTATS</b>.</p> | <p>Изменить статистику для одной таблицы.</p> <pre>db2 runstats on table SCHEMA_NAME.TABLE_NAME with distribution and sampled detailed indexes all</pre> |
| <b>set db2instance</b>        | Определяет, какой экземпляр применяется к текущему сеансу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Определить, какой экземпляр применим:</p> <pre>set db2instance=tsminst1</pre>                                                                         |
| <b>SET SCHEMA</b>             | <p>Изменяет значение специального регистра <b>CURRENT SCHEMA</b>, подготавливаясь к вводу команд SQL непосредственно через интерфейс командной строки DB2.</p> <p><b>Совет:</b> Специальный регистр - это область хранения, определенная для процесса применения менеджером баз данных. Он используется для хранения информации, на которую могут ссылаться операторы SQL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Задать схему для IBM Spectrum Protect:</p> <pre>db2 set schema tsmbd1</pre>                                                                           |
| <b>START DATABASE MANAGER</b> | <p>Запускает фоновые процессы текущего экземпляра менеджера баз данных. Сервер запускает и останавливает экземпляр и базу данных при всех запусках и остановках сервера.</p> <p><b>Важное замечание:</b> Разрешить серверу управлять запуском и остановкой экземпляра и базы данных, если иное не указано службой поддержки IBM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Запустить менеджер баз данных:</p> <pre>db2start</pre>                                                                                                |

Таблица 14. Команды DB2 (продолжение)

| Команда                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Пример                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>STOP DATABASE MANAGER</b> | <p>Останавливает текущий экземпляр менеджера баз данных. Менеджер баз данных остается активным, пока он не остановлен явным образом. Эта команда не останавливает экземпляр менеджера баз данных, если какие-либо приложения соединены с базами данных. Если соединений с базой данных нет, но есть подключения экземпляра, эти подключения экземпляра первыми принудительно прерываются данной командой. Затем она останавливает менеджер баз данных. Перед остановкой менеджера баз данных эта команда деактивирует также все невыполненные обращения к базе данных.</p> <p>Для клиента эта команда недопустима.</p> <p>Сервер запускает и останавливает экземпляр и базу данных при всех запусках и остановках сервера.</p> <p><b>Важное замечание:</b> Разрешить серверу управлять запуском и остановкой экземпляра и базы данных, если иное не указано службой поддержки IBM.</p> | <p>Остановить менеджер баз данных:</p> <pre>db2 stop dbm</pre> |



---

## Глава 8. Деинсталляция IBM Spectrum Protect

Ниже описаны процедуры по деинсталляции IBM Spectrum Protect. Прежде чем удалять IBM Spectrum Protect, убедитесь, что вы не потеряете ваши резервные копии и архивные данные.

### Прежде чем начать

Прежде чем деинсталлировать IBM Spectrum Protect, выполните следующие шаги:

- Выполните полное резервное копирование базы данных.
- Сохраните копию хронологии томов и файлов конфигурации устройств.
- Поместите полученные тома в надежное место.

Если вы работаете в 64-разрядной системе Windows Server 2008, убедитесь, что перед деинсталляцией IBM Spectrum Protect вы создали хотя бы один экземпляр сервера IBM Spectrum Protect, иначе деинсталляция DB2 может завершиться неудачно. Подробную информацию о создании экземпляра сервера смотрите в разделе Глава 3, “Первые шаги после установки IBM Spectrum Protect”, на стр. 59.

**Внимание:** Не используйте для деинсталляции IBM Spectrum Protect утилиту Установка и удаление программ в панели управления Windows. Используйте только процедуру деинсталляции, описанную в данном разделе.

### Об этой задаче

IBM Spectrum Protect можно деинсталлировать любым из следующих способов: графический мастер, командная строка в режиме консоли или режим без вывода сообщений.

“Деинсталляция IBM Spectrum Protect при помощи графического мастера”

“Деинсталляция IBM Spectrum Protect в режиме консоли” на стр. 112

“Деинсталляция IBM Spectrum Protect в режиме без вывода сообщений” на стр. 112

### Дальнейшие действия

Информацию о том, какие шаги по установке нужно выполнить, чтобы переустановить компоненты IBM Spectrum Protect, смотрите в разделе Глава 2, “Установка компонентов сервера”, на стр. 53.

---

## Деинсталляция IBM Spectrum Protect при помощи графического мастера

IBM Spectrum Protect можно деинсталлировать при помощи мастера установки IBM Installation Manager.

### Процедура

1. Запустите Installation Manager.  
Откройте Installation Manager из меню **Пуск**.
2. Щелкните по **Деинсталлировать**.

## Деинсталляция IBM Spectrum Protect

3. Выберите **Сервер IBM Spectrum Protect** и щелкните по **Далее**.
4. Щелкните по **Деинсталлировать**.
5. Щелкните по **Готово**.

---

## Деинсталляция IBM Spectrum Protect в режиме консоли

Чтобы деинсталлировать IBM Spectrum Protect из командной строки, запустите программу деинсталляции IBM Installation Manager из командной строки, указав параметр для режима консоли.

### Процедура

1. В каталоге, в котором установлен IBM Installation Manager, перейдите в следующий подкаталог:  
`eclipse\tools`  
Например:  
`C:\Program Files\IBM\Installation Manager\eclipse\tools`
2. В каталоге `tools` введите следующую команду:  
`imcl.exe -c`
3. Для деинсталляции введите 5.
4. Выберите деинсталляцию в группе пакетов IBM Spectrum Protect.
5. Введите N (Next - Далее).
6. Выберите деинсталляцию пакета сервера IBM Spectrum Protect.
7. Введите N (Next - Далее).
8. Введите U (Uninstall - Деинсталляция).
9. Введите F (Finish - Готово).

---

## Деинсталляция IBM Spectrum Protect в режиме без вывода сообщений

Чтобы деинсталлировать IBM Spectrum Protect в режиме без вывода сообщений, запустите программу деинсталляции IBM Installation Manager из командной строки, указав параметры для режима без вывода сообщений.

### Прежде чем начать

Вы можете использовать файл ответов, чтобы задать входные данные для деинсталляции компонентов сервера IBM Spectrum Protect в режиме без вывода сообщений. IBM Spectrum Protect содержит пример файла ответов, `uninstall_response_sample.xml`, в каталоге `input` в том месте, куда был распакован пакет установки. Этот файл содержит значения по умолчанию, которые помогут вам избежать ненужных предупреждений.

Если вы хотите деинсталлировать все компоненты IBM Spectrum Protect, оставьте заданное значение `modify="false"` для каждого компонента в файле ответов. Если вы не хотите деинсталлировать компонент, задайте значение `modify="true"`.

Если вы хотите настроить файл ответов, вы можете изменить опции, содержащиеся в файле. Информацию о файлах ответов смотрите в разделе **Файлы ответов**.

## Процедура

1. В каталоге, в котором установлен IBM Installation Manager, перейдите в следующий подкаталог:  
eclipse\tools  
Например:  
C:\Program Files\IBM\Installation Manager\eclipse\tools
2. В каталоге tools введите следующую команду, где *файл\_ответов* - это полное имя файла ответов:  
imcl.exe -input *файл\_ответов* -silent  
Пример команды:  
imcl.exe -input C:\tmp\input\uninstall\_response.xml -silent

## Деинсталляция и переустановка IBM Spectrum Protect

Если вы собираетесь переустановить IBM Spectrum Protect вручную, а не пользоваться мастером, вы должны будете выполнить ряд шагов, чтобы сохранить имена экземпляров сервера и каталогов баз данных. При деинсталляции все имеющиеся у вас экземпляры сервера удаляются, но каталоги для этих экземпляров остаются.

### Об этой задаче

Чтобы вручную деинсталлировать и переустановить IBM Spectrum Protect, выполните следующие шаги:

1. Прежде чем приступить к деинсталляции, создайте список текущих экземпляров сервера. Выполните команду:  
db2ilist
2. Введите для каждого экземпляра сервера следующую команду:  
db2 attach to server1  
db2 get dbm cfg show detail  
db2 detach

Запишите путь базы данных для каждого экземпляра.

3. Деинсталлируйте IBM Spectrum Protect. Смотрите раздел Глава 8, “Деинсталляция IBM Spectrum Protect”, на стр. 111.

После деинсталляции IBM Spectrum Protect выберите **Панель управления > Установка и удаление программ**, чтобы убедиться что компонент IBM Spectrum Protect DB2 деинсталлирован.

4. При деинсталляции любой поддерживаемой версии IBM Spectrum Protect, включая пакет исправлений, создается файл экземпляра. Файл экземпляра создается для того, чтобы помочь вам переустановить IBM Spectrum Protect. Проверьте этот файл и используйте эту информацию, когда вас попросят ввести идентификационные данные экземпляра при переустановке. При установке в режиме без вывода сообщений вы предоставляете эти идентификационные данные при помощи переменной INSTANCE\_CRED.

Положение файла экземпляра:

C:\ProgramData\IBM\Tivoli\TSM\instanceList.obj в каталоге установки сервера IBM Spectrum Protect

5. Переустановите IBM Spectrum Protect. Смотрите раздел Глава 2, “Установка компонентов сервера”, на стр. 53.

Если файл instanceList.obj не существует, вы должны заново создать экземпляры сервера, используя следующие шаги:

## Деинсталляция IBM Spectrum Protect

- a. Заново создайте экземпляры сервера. Смотрите раздел “Создание экземпляра сервера” на стр. 64.

**Совет:** Мастер установки сконфигурирует экземпляры сервера, но вы должны убедиться, что они существуют. Если они не существуют, вы должны будете сконфигурировать их вручную.

- b. Каталогизируйте базу данных. Поочередно войдите в систему от имени пользователя экземпляра для каждого экземпляра сервера и введите следующие команды:

```
set db2instance=server1
db2 catalog database tsmdb1
db2 attach to server1
db2 update dbm cfg using dftdbpath диск_экземпляра
db2 detach
```

- c. Убедитесь, что IBM Spectrum Protect распознает экземпляры сервера, вызвав спи сок ваших каталогов. Вы увидите ваш домашний каталог (если вы его не изменили). Если вы использовали мастер конфигурирования, ваш каталог экземпляра не появится. Введите команду:

```
db2 list database directory
```

Если вы увидите в списке TSMDB1, вы можете запустить сервер.

---

## Деинсталляция IBM Installation Manager

Можно деинсталлировать IBM Installation Manager, если у вас больше нет продуктов, установленных IBM Installation Manager.

### Прежде чем начать

Перед удалением IBM Installation Manager, необходимо убедиться, что все пакеты, установленные IBM Installation Manager, удалены. Закройте IBM Installation Manager перед запуском деинсталляции.

Для просмотра установленных пакетов щелкните по **Запуск > Все программы > IBM Installation Manager > Показать установленные пакеты**.

### Процедура

Чтобы деинсталлировать IBM Installation Manager, выполните следующие шаги:

1. В меню **Пуск** щелкните по **Панель управления > Программы и компоненты**.
2. Выберите **IBM Installation Manager** и щелкните **Деинсталляция**.

---

## Часть 2. Установка и обновление Центра операций

Центр операций IBM Spectrum Protect - это веб-интерфейс для управления средой хранения.

### Прежде чем начать

Прежде чем приступить к установке и конфигурированию Центра операций, просмотрите следующую информацию:

- “Требования к системе для Центра операций” на стр. 117
  - “Требования к компьютеру для Центра операций” на стр. 118
  - “Требования для хаб-сервера и подчиненных серверов” на стр. 118
  - “Требования к операционной системе” на стр. 122
  - “Требования к веб-браузеру” на стр. 122
  - “Требования языка” на стр. 123
  - “Требования и ограничения для службы управления клиентом” на стр. 123
- “ID администраторов, требуемые Центру операций” на стр. 125
- “IBM Installation Manager” на стр. 126
- “Контрольный список установки” на стр. 126
- “Получение установочного пакета Центра операций” на стр. 131

### Об этой задаче

В Табл. 15 перечислены методы установки и деинсталляции Центра операций и указано, где можно найти соответствующие инструкции.

Информацию об обновлении Центра операций смотрите в разделе Глава 11, “Обновление компонента Центр операций”, на стр. 135.

*Таблица 15. Методы установки и деинсталляции Центра операций.*

| Method                     | Инструкции                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мастер графики             | <ul style="list-style-type: none"><li>• “Установка Центра операций при помощи графического мастера” на стр. 131</li><li>• “Деинсталляция Центра операций при помощи графического мастера” на стр. 173</li></ul> |
| Режим консоли              | <ul style="list-style-type: none"><li>• “Установка Центра операций в режиме консоли” на стр. 132</li><li>• “Деинсталляция Центра операций в режиме консоли” на стр. 173</li></ul>                               |
| Режим без вывода сообщений | <ul style="list-style-type: none"><li>• “Установка Центра операций в режиме без вывода сообщений” на стр. 132</li><li>• “Деинсталляция Центра операций в режиме без вывода сообщений” на стр. 174</li></ul>     |



---

## Глава 9. Планирование установки Центра операций

Прежде чем приступить к установке Центра операций, нужно выяснить требования к системе, ID администраторов, которые требует Центр операций, и информацию, которую нужно предоставить программе установки.

### Об этой задаче

Из Центра операций можно управлять следующими основными аспектами среды хранения:

- Серверы и клиенты IBM Spectrum Protect
- Службы, такие, как служба резервного копирования и восстановления, архивирования и получения данных, а также перенастройки и возврата данных
- Пулы хранения и устройства хранения

Центр операций содержит следующие компоненты:

#### Пользовательский интерфейс для нескольких серверов

С помощью Центра операций можно управлять одним или несколькими серверами IBM Spectrum Protect.

В среде с несколькими серверами можно задать один сервер в качестве *хаб-сервера*, а остальные - в качестве *подчиненных серверов*. Хаб-сервер может получать оповещения и информацию о состоянии от подчиненных серверов и выдавать эту информацию в консолидированном представлении в Центре операций.

#### Мониторинг оповещений

*Оповещение* - это уведомление о проблеме на сервере; оповещение инициализируется сообщением сервера. Вы можете указать, какие сообщения сервера инициализируют оповещения, и в Центре операций или в электронной почте только эти сообщения будут показаны как оповещения.

Мониторинг оповещений может помочь выявить и отследить ошибки на сервере.

#### Удобный интерфейс командной строки

Центр операций содержит интерфейс командной строки для поддержки расширенных функций и конфигурирования.

---

## Требования к системе для Центра операций

Прежде чем устанавливать Центр операций, убедитесь, что ваша система соответствует минимальным требованиям.

Воспользуйтесь страницей Калькулятор требований к системе для Центра операций, чтобы оценить требования к системе для работы Центра операций, а также хаб-сервера и подчиненных серверов, которые отслеживает Центр операций.

### Требования, проверяемые во время установки

В таблице Табл. 16 на стр. 118 перечислены предварительные требования, проверяемые при установке, и указано, где найти дополнительную информацию об этих требованиях.

Таблица 16. Требования, проверяемые во время установки

| Требование                                                    | Сведения                                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Минимальные требования к памяти                               | “Требования к компьютеру для Центра операций”   |
| Требования операционной системы                               | “Требования к операционной системе” на стр. 122 |
| Имя хоста для компьютера, где будет установлен Центр операций | “Контрольный список установки” на стр. 126      |
| Требования для каталога установки Центр операций              | “Контрольный список установки” на стр. 126      |

### Требования к компьютеру для Центра операций

Центр операций можно установить на компьютер, на котором работает сервер IBM Spectrum Protect, или на другой компьютер. Если вы устанавливаете Центр операций на тот же компьютер, что и сервер, этот компьютер должен соответствовать требованиям к системе и для Центра операций, и для сервера.

#### Требования к ресурсам

Для запуска Центра операций требуются следующие ресурсы:

- Одно процессорное ядро
- 4 ГБ памяти
- 1 ГБ пространства на диске

Хаб-серверу и подчиненным серверам, которые отслеживает Центр операций, нужны дополнительные ресурсы, как описано в разделе “Требования для хаб-сервера и подчиненных серверов”.

### Требования для хаб-сервера и подчиненных серверов

Когда вы впервые открываете Центр операций, вы должны связать Центр операций с одним сервером IBM Spectrum Protect, заданным в качестве *хаб-сервера*. В среде с несколькими серверами можно подключить к хаб-серверу дополнительные серверы, которые называются *подчиненные серверы*.

Подчиненные серверы отправляют оповещения и информацию о состоянии хаб-серверу. Центр операций содержит консолидированное представление оповещений и информации о состоянии для хаб-сервера и всех подчиненных серверов.

Если Центром операций отслеживается только один сервер, то этот сервер все равно называется хаб-сервером, хотя к нему не подключен ни один подчиненный сервер.

В таблице Табл. 17 на стр. 119 указана версия сервера IBM Spectrum Protect, которая должна быть установлена на хаб-сервере и на каждом подчиненном сервере, которыми управляет Центр операций.



Таблица 17. Требования к версии сервера IBM Spectrum Protect для хаб-сервера и подчиненных серверов

| Центр операций | Версия хаб-сервера | Версия на каждом подчиненном сервере                                                                                                                               |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V8.1.0         | V8.1.0             | Версия 6.3.4 или новее<br><br><b>Ограничение:</b> Некоторые функции компонента Центр операций недоступны для серверов, использующих более раннюю версию, чем V8.1. |

### Число подчиненных серверов, которое может поддерживать хаб-сервер

Число подчиненных серверов, которое может поддерживать хаб-сервер, зависит от конфигурации и от версии IBM Spectrum Protect на каждом подчиненном сервере. Однако можно принять как общее правило то, что один хаб-сервер может поддерживать 10 - 20 подчиненных серверов V6.3.4, но большее количество подчиненных серверов V7.1 или новее.

### Советы по проектированию конфигурации хаб-сервера и подчиненных серверов

При проектировании конфигурации хаб-сервера и подчиненных серверов следует внимательно отнестись к требованиям ресурсов для мониторинга состояния. Кроме того, решите, как вы хотите группировать хаб-сервер и подчиненные серверы и хотите ли вы использовать несколько хаб-серверов.

Воспользуйтесь страницей Калькулятор требований к системе для Центра операций, чтобы оценить требования к системе для работы Центра операций, а также хаб-сервера и подчиненных серверов, которые отслеживает Центр операций.

### Основные факторы, влияющие на производительность

На производительность Центра операций сильнее всего влияют следующие факторы:

- Процессор и память на компьютере, на котором установлен Центр операций
- Системные хаб-сервера и подчиненных серверов, включая дисковую систему, используемую для базы данных хаб-сервера.
- Число клиентских узлов и файловых пространств виртуальных машин, которые управляются хаб-сервером и подчиненными серверами
- Частота обновления данных в Центре операций

### Как группировать хаб-сервер и подчиненные серверы

Группируйте хаб-сервер и подчиненные серверы по географическому положению. Например, управление серверами в пределах одного центра данных может предотвратить проблемы, связанные с брандмауэрами или недостаточной полосой пропускания между разными положениями. При необходимости серверы можно дополнительно подразделить в соответствии с одной или несколькими следующими характеристиками:

- Администратор, который управляет серверами.
- Объект организации, который финансирует серверы.
- Операционная система сервера

## Планирование установки Центра операций

- Язык, на котором работают серверы

**Совет:** Если хаб-сервер и подчиненные серверы работают на разных языках, то в Центре операций может выводиться испорченный текст.

### Как сгруппировать хаб-сервер и подчиненные серверы в конфигурации организации

В конфигурации организации сеть серверов IBM Spectrum Protect управляется как группа. Изменения, внесенные в *менеджере конфигурации*, можно автоматически распространить на один или несколько *управляемых серверов* в сети.

Обычно Центр операций регистрирует выделенный ID администратора на хаб-сервере и подчиненных серверах и управляет им. У этого *администратора мониторинга* всегда должен быть один и тот же пароль на всех серверах.

Если вы используете конфигурацию организации, то можно улучшить процесс синхронизации идентификационных данных администратора на подчиненных серверах. Чтобы повысить производительность и эффективность управления ID администратора, сделайте следующее:

1. Назначьте сервер менеджера конфигурации хаб-сервером Центра операций. Во время конфигурирования хаб-сервера регистрируется ID администратора мониторинга с именем IBM-ОС-имя\_хаб-сервера.
2. Добавьте на хаб-сервере ID администратора мониторинга в новый или существующий профиль конфигурации организации. Введите команду NOTIFY SUBSCRIBERS, чтобы распространить профиль на управляемые серверы.
3. Добавьте один или несколько управляемых серверов в качестве подчиненных серверов Центра операций.

Центр операций обнаруживает эту конфигурацию и позволяет менеджеру конфигурации распространять ID администратора мониторинга на подчиненные серверы и изменять его.

### Когда использовать несколько хаб-серверов

Если вы работаете больше, чем с 10-20 подчиненными серверами V6.3.4, или если из-за ограничений ресурсов требуется многораздельная среда, то вы можете сконфигурировать несколько хаб-серверов и подключить к каждому хаб-серверу поднабор подчиненных серверов.

#### Ограничения:

- Один сервер не может быть и хаб-сервером, и подчиненным сервером.
- Каждый подчиненный сервер может быть назначен только одному хаб-серверу.
- Для каждого хаб-сервера требуется отдельный экземпляр Центра операций, каждый из которых имеет свой веб-адрес.

### Советы по выбору хаб-сервера

Для хаб-сервера нужно выбрать сервер с достаточными ресурсами, расположенный так, чтобы обеспечить минимальную задержку двусторонней сетевой связи.

**Внимание:** Не используйте один и тот же сервер в качестве хаб-сервера для нескольких Центров операций.

При выборе, какой сервер назначить хаб-сервером, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

#### Выберите слабо нагруженный сервер

Выберите сервер с небольшой нагрузкой для операций (например, для резервного копирования клиентов и архивирования). Слабо нагруженный сервер также хорошо использовать в качестве системы хоста для Центра операций.

Убедитесь, что у сервера достаточно ресурсов для обслуживания и своей обычной рабочей нагрузки сервера, и оценочной нагрузки при работе в качестве хаб-сервера.

#### Расположите сервер так, чтобы обеспечить минимальную задержку двусторонней сетевой связи

Расположите хаб-сервер так, чтобы сетевое соединение между хаб-сервером и подчиненными серверами имело двустороннюю задержку не более 5 мс. Эта задержка обычно может быть достигнута, когда серверы находятся в одной и той же локальной сети (LAN).

Сети, которые плохо настроены, интенсивно используются другими приложениями или показывают двустороннюю задержку значительно больше 5 мс, могут ухудшить связь между хаб-сервером и подчиненными серверами. Например, двусторонняя задержка в 50 мс или выше может вызвать истечение срока ожидания связи, из-за чего подчиненные серверы будут отсоединяться от Центра операций или повторно соединяться с ним. Такие высокие задержки могут наблюдаться при связи через глобальные сети (wide area network, WAN) на большом расстоянии.

Если подчиненные серверы находятся на большом расстоянии от хаб-сервера, и в Центре операций наблюдаются частые разрывы соединений, можно увеличить значение опции **ADMINCOMMTIMEOUT** на каждом сервере, чтобы уменьшить частоту возникновения этой проблемы.

#### Убедитесь, что хаб-сервер соответствует требованиям к ресурсам для мониторинга состояния

Для мониторинга состояния требуются дополнительные ресурсы на каждом сервере, где он включен. Требуемые ресурсы зависят в первую очередь от числа клиентов, которые управляются хаб-сервером и подчиненными серверами. На хаб-сервере с подчиненным сервером V7.1 или новее используется меньше ресурсов, чем на хаб-сервере с подчиненным сервером V6.3.4.

Убедитесь, что хаб-сервер соответствует требованиям к ресурсам использования процессора, пространства для базы данных, пространства для архивных журналов и мощности операций ввода-вывода в секунду (I/O operations per second, IOPS).

Хаб-сервер с высокой мощностью IOPS может обрабатывать большой объем данных о состоянии, приходящих с подчиненных серверов. Эту мощность можно обеспечить при использовании следующих устройств хранения для базы данных хаб-сервера:

- Твердотельный накопитель (SSD) уровня предприятия

## Планирование установки Центра операций

- Внешнее устройство дискового хранения SAN с несколькими томами или несколькими дисковыми устройствами в каждом томе.

В среде, содержащей менее 1000 клиентов, задайте для базы данных хаб-сервера базовую емкость 1000 IOPS, если хаб-сервер управляет подчиненными серверами.

### Определите, нужно ли в вашей среде несколько хаб-серверов

Если одним набором хаб-сервера и подчиненных серверов управляется более 10 000 - 20 000 клиентских узлов и файловых пространств виртуальных машин, требования к ресурсам могут превышать доступные ресурсы хаб-сервера, особенно если подчиненные серверы - это серверы V6.3.4. Возможно, следует назначить хаб-сервером второй сервер и переместить часть подчиненных серверов на новый хаб-сервер для балансировки нагрузки.

## Требования к операционной системе

Центр операций доступен в системах AIX, Linux и Windows.

Центр операций может работать в следующих системах:

- Системы Windows:
  - Microsoft Windows Server 2012: Standard, Enterprise или Datacenter Edition (64-разрядная версия)
  - Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-разрядная версия)

Самую последнюю информацию о требованиях смотрите в документе Требования к аппаратному и программному обеспечению.

## Требования к веб-браузеру

Центр операций работает в браузерах Apple, Google, Microsoft и Mozilla.

Для оптимального просмотра Центра операций в браузере задайте в системе разрешение экрана, как минимум, 1024 X 768 пикселей.

Для оптимальной производительности используйте браузер с хорошей производительностью JavaScript и включите кэширование браузера.

Центр операций работает в следующих браузерах:

- Apple Safari на iPad

**Ограничение:** Если Apple Safari работает в iOS 8.x или iOS 9.x, вы не сможете использовать самоподписанный сертификат для защищенных взаимодействий с центром операций, не произведя дополнительного конфигурирования сертификата. Используйте сертификат сертификатора (certificate authority, CA) или сконфигурируйте самоподписанный сертификат нужным образом. Инструкции смотрите в техническом примечании по адресу: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21963153>.

- Google Chrome 40 или новее
- Microsoft Internet Explorer 11 или новее
- Mozilla Firefox ESR 31 или новее

Для работы Центра операций в соответствии с рекомендациями National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publications (SP) 800-131A связь между Центром операций и веб-браузером должна быть защищена протоколом Transport Layer Security (TLS) 1.2. Во время установки вы указываете, требуется ли

соответствие стандарту NIST SP800-131A, и уровень соответствия. Если во время установки задано строгое соответствие SP 800-131a, то веб-браузер должен поддерживать протокол TLS 1.2 и этот протокол должен быть разрешен.

Веб-браузер показывает ошибку SSL, если во время установки задано строгое соответствие SP 800-131a, а веб-браузер не соответствует этому требованию.

### Требования языка

По умолчанию Центр операций использует язык, заданный для веб-браузера. Однако процесс установки использует язык операционной системы. Убедитесь, что для веб-браузера и операционной системы задан нужный язык.

*Таблица 18. Значения языков Центра операций, которые можно использовать в системах Windows*

| Язык                      | Значение опции языка |
|---------------------------|----------------------|
| Китайский упрощенный      | chs                  |
| Китайский традиционный    | cht                  |
| Английский                | ameng                |
| Французский               | fra                  |
| Немецкий                  | deu                  |
| Итальянский               | ita                  |
| Japanese (Shift-JIS)      | jpn                  |
| Корейский                 | kor                  |
| Бразильский португальский | ptb                  |
| Русский                   | rus                  |
| Испанский                 | esp                  |

### Требования и ограничения для службы управления клиентом

Службы управления клиентом IBM Spectrum Protect - это компонент, устанавливаемый на клиентах резервного копирования и архивирования для сбора диагностической информации (например, файлов журнала клиента). Перед установкой компонента служба управления клиентами в вашей системе нужно ознакомиться с требованиями и ограничениями.

В документации к службе управления клиентом *компьютер клиента* - это компьютер, на котором установлен клиент резервного копирования и архивирования.

Диагностическую информацию можно собрать только с клиентов Linux и Windows, но администраторы могут просматривать диагностическую информацию по компоненту Центр операций в операционных системах AIX, Linux или Windows.

### Требования для службы управления клиентом

Перед установкой службы управления клиентом убедитесь, что выполнены следующие требования:

- Для удаленного доступа к клиенту у администратора Центра операций должны быть системные полномочия или один из следующих уровней полномочий клиента:
  - Полномочия Политика

## Планирование установки Центра операций

- Полномочия владельца клиента
- Полномочия доступа к клиентскому узлу
- Убедитесь, что компьютер клиента соответствует следующим требованиям:
  - Службу управления клиентом можно установить только на компьютерах клиента со следующими операционными системами Linux или Windows:
    - Linux x86 (64-разрядные), поддерживаемые для клиента резервного копирования и архивирования.
    - Windows (32- и 64-разрядные), поддерживаемые для клиента резервного копирования и архивирования.
  - Для передачи данных между компонентом служба управления клиентами и компонентом Центр операций требуется Transport Layer Security (TLS) 1.2. Предоставляется базовая аутентификация, и данные и информация аутентификации шифруются через канал SSL. TLS 1.2 и необходимые сертификаты SSL автоматически устанавливаются при установке компонента служба управления клиентами.
- На компьютерах клиента Linux для установки службы управления клиентом требуются полномочия пользователя root.
- Для компьютеров клиентов с несколькими клиентскими узлами (например, компьютеры клиентов Linux) убедитесь, что имя каждого узла уникально на компьютере клиента.

**Совет:** После установки службы управления клиентом ее не нужно устанавливать повторно, так как служба может обнаруживать несколько файлов опций клиента.

### Ограничения службы управления клиентом

Служба управления клиентом предоставляет базовые службы для сбора диагностической информации в клиентах резервного копирования и архивирования. Ниже перечислены ограничения для службы управления клиентом:

- Вы можете установить компонент служба управления клиентами только в системах с клиентами резервного копирования и архивирования, включая клиентов резервного копирования и архивирования, установленных на узлах перемещения данных для IBM Spectrum Protect for Virtual Environments: Data Protection for VMware. Установить компонент служба управления клиентами на других компонентах клиентов или в других продуктах IBM Spectrum Protect вы не можете.
- Если клиенты резервного копирования и архивирования защищены брандмауэром, убедитесь, что компонент Центр операций может соединиться с клиентами резервного копирования и архивирования через брандмауэр, используя порт, сконфигурированный для компонента служба управления клиентами. Порт по умолчанию - 9028, но его можно изменить.
- Служба управления клиентом сканирует все файлы журнала клиента, чтобы найти записи, созданные в течение предыдущих 72 часов.
- На странице Диагностика в Центре операций содержится основная диагностическая информация для клиентов резервного копирования и архивирования. Однако вам может понадобиться доступ к компьютеру клиента и дополнительная диагностическая информация для устранения некоторых проблем резервного копирования.
- Если общий размер файлов журнала ошибок клиента и файлов журнала расписания больше 500 МБ, то при отправке записей журнала в Центр операций могут возникнуть задержки. Для управления размером файлов журнала можно разрешить сокращение или перенос файлов журнала при помощи опций клиента **errorlogretention** или **errorlogmax**.

- Если вы используете одно и то же имя клиентского узла для соединения с несколькими серверами IBM Spectrum Protect, которые установлены на одном аппаратном сервере, то вы можете посмотреть файлы журнала только для одного из клиентских узлов.

Информацию о службе управления клиентами, включая требования, ограничения и обновления документации, смотрите в техническом замечании 1963610.

### Задачи, связанные с данной:

“Сбор диагностической информации посредством службы управления клиентом Tivoli Storage Manager” на стр. 151

---

## ID администраторов, требуемые Центру операций

У администратора должны быть допустимые ID и пароль на хаб-сервере для входа в Центр операций. Кроме того, Центру операций назначается ID администратора, чтобы Центр операций мог отслеживать серверы.

Центр операций требует следующие ID администраторов IBM Spectrum Protect:

### ID администраторов, зарегистрированные на хаб-сервере

Для входа в Центр операций можно использовать любой ID администратора, зарегистрированный на хаб-сервере. Уровень полномочий ID определяет, какие задачи можно выполнять. Создать ID администраторов можно командой **REGISTER ADMIN**.

**Ограничение:** Для использования ID администратора в конфигурации с несколькими серверами он должен быть зарегистрирован на хаб-сервере и подчиненных серверах с одинаковыми паролями и уровнями полномочий.

Для управления аутентификацией для этих серверов выберите один из следующих способов:

- Сервер LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
- Функции конфигурирования организации для автоматического распределения изменений определения администратора.

### ID администратора мониторинга

При начальном конфигурировании хаб-сервера ID администратора IBM-ОС-имя\_сервера регистрируется с системными полномочиями на хаб-сервере и связывается с начальным паролем, заданным вами. Этот ID, иногда называемый *администратор мониторинга*, предназначен для использования только Центром операций.

Не удаляйте, не блокируйте и не изменяйте этот ID. Тот же ID администратора с тем же паролем регистрируется на добавленных подчиненных серверах. Пароль автоматически изменяется на хаб-сервере и на подчиненных серверах каждые 90 дней. Вам не нужно использовать этот пароль или управлять им.

**Ограничение:** Центр операций управляет ID и паролем администратора мониторинга на подчиненных серверах, если только вы не используете для управления этими идентификационными данными конфигурацию организации. Дополнительную информацию об использовании конфигурации организации для управления идентификационными данными смотрите в разделе “Советы по проектированию конфигурации хаб-сервера и подчиненных серверов” на стр. 119.

### IBM Installation Manager

Центр операций использует IBM Installation Manager - программу установки, которая может использовать удаленные или локальные репозитории программ для установки или обновления многих продуктов IBM.

Если обязательная версия IBM Installation Manager еще не установлена, то она автоматически устанавливается или обновляется при установке Центра операций. Она должна остаться установленной на компьютере, чтобы позже можно было обновить или деинсталлировать Центр операций.

Ниже приведены объяснения некоторых терминов, используемых в IBM Installation Manager:

#### **Предложение**

Устанавливаемый модуль программного продукта.

Предложение Центра операций содержит все носители, которые требуются IBM Installation Manager для установки Центра операций.

**Пакет** Группа программных компонентов, необходимых для установки предложения.

Пакет Центра операций включает в себя следующие компоненты:

- Программу установки IBM Installation Manager
- Предложение Центра операций

#### **Группа пакетов**

Набор пакетов, использующих общий родительский каталог.

#### **Репозиторий**

Удаленная или локальная область хранения данных и других ресурсов приложения.

Пакет Центра операций хранится в репозитории в IBM Fix Central.

#### **Каталог общих ресурсов**

Каталог, содержащий файлы или модули plugin программ, которые совместно используются пакетами.

IBM Installation Manager хранит в каталоге общих ресурсов связанные с установкой файлы, включая файлы, используемые для отката к предыдущей версии Центра операций.

---

### Контрольный список установки

Прежде чем приступить к установке компонента Центра операций, необходимо проверить определенную информацию, такую как идентификационные данные установки, и определить входные данные, которые нужно предоставить IBM Installation Manager для установки.

В следующем контрольном списке перечислена информация, которую надо проверить или определить, прежде чем приступить к установке Центра операций; в таблице Табл. 19 на стр. 127 дано подробное описание этой информации:

- Проверьте имя хоста для компьютера, где будет установлен Центр операций.
- Проверьте идентификационные данные для установки.
- Определите каталог установки Центра операций, если не хотите принимать путь по умолчанию.



- Определите каталог установки IBM Installation Manager, если не хотите принимать путь по умолчанию.
- Определите порт, который должен использоваться веб-сервером Центра установки, если не хотите принимать номер порта по умолчанию.
- Определите пароль для защищенной связи.
- Решите, должна ли защищенная связь соответствовать рекомендациям National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publications (SP) 800-131A.

**Таблица 19. Информация, которую нужно проверить или определить, прежде чем приступить к установке Центра операций**

| Информация                                                    | Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя хоста для компьютера, где будет установлен Центр операций | <p>Имя хоста должно отвечать следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оно не должно содержать двухбайтные символы (DBCS) или символы подчеркивания (_).</li> <li>• Имя хоста может содержать символ дефиса (-), но это не должен быть последний символ в имени.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Идентификационные данные для установки                        | <p>Для установки Центра операций следует использовать следующую учетную запись пользователя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Администратор</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Каталог установки Центра операций                             | <p>Центр операций устанавливается в подкаталог ui каталога установки.</p> <p>Следующие каталоги - это каталоги установки Центра операций по умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• c:\Program Files\Tivoli\TSM</li> </ul> <p>Например, если вы используете каталог по умолчанию, то Центр операций устанавливается в следующий каталог:</p> <p>c:\Program Files\Tivoli\TSM\ui</p> <p>Имя каталога установки должно соответствовать следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Имя каталога может содержать не более 128 символов.</li> <li>• Имя каталога должно содержать только символы ASCII.</li> <li>• Имя каталога не должно содержать не показываемые символы управления.</li> <li>• Имя каталога не должно содержать следующие символы:<br/>%   &lt; &gt; ' " \$ &amp; ; *</li> </ul> |
| Каталог установки IBM Installation Manager                    | <p>Следующие каталоги - это каталоги установки IBM Installation Manager по умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C:\Program Files\IBM\Installation Manager</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Номер порта, используемый веб-сервером Центра операций        | <p>Номер защищенного (https) порта должен соответствовать следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Этот номер должен быть целым числом в диапазоне 1024 - 65535.</li> <li>• Этот номер не должен уже использоваться или быть выделенным другим программам.</li> </ul> <p>Если номер порта не указан, то используется значение по умолчанию 11090.</p> <p><b>Совет:</b> Если позже вы забудете указанный вами номер порта, найдите его в следующем файле, где <i>каталог_установки</i> - это каталог, куда установлен Центр операций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>каталог_установки\ui\Liberty\usr\servers\guiServer\bootstrap.properties</i></li> </ul> <p>Файл bootstrap.properties содержит информацию для соединения с сервером IBM Spectrum Protect.</p>                             |

## Планирование установки Центра операций

Таблица 19. Информация, которую нужно проверить или определить, прежде чем приступить к установке Центра операций (продолжение)

| Информация                  | Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пароль для защищенной связи | <p>Центр операций использует протокол HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) для связи с веб-браузерами.</p> <p>Когда вы установите сервер IBM Spectrum Protect и Центр операций, для конфигурации по умолчанию потребуется защищенная связь между сервером и компонентом Центр операций. Для защиты связи нужно добавить сертификат Secure Sockets Layer (SSL) или Transport Layer Security (TLS) хаб-сервера в файл склада доверенных сертификатов Центр операций.</p> <p>Файл склада доверенных сертификатов компонента Центр операций содержит сертификат, который Центр операций использует для связи HTTPS с веб-браузерами. При установке Центра операций вы создаете пароль для файла доверенного хранилища. Когда настроите связь SSL/TLS между компонентом Центр операций и хаб-сервером, вы должны будете использовать тот же пароль для добавления сертификата хаб-сервера в файл склада доверенных сертификатов.</p> <p>Пароль для доверенного хранилища должен отвечать следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Пароль должен содержать не менее 6 и не более 64 символов.</li><li>• Пароль должен содержать, как минимум, следующие символы:<ul style="list-style-type: none"><li>– Одну заглавную букву (A – Z)</li><li>– Одну строчную букву (a – z)</li><li>– Одну цифру (0 – 9)</li><li>– Два символа из числа следующих символов:<br/>~ ! @ # \$ % ^ &amp; * _ - + = `  <br/>( ) { } [ ] : ; &lt; &gt; , . ? /</li></ul></li></ul> |

Таблица 19. Информация, которую нужно проверить или определить, прежде чем приступить к установке Центра операций (продолжение)

| Информация                         | Сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим соответствия NIST SP800-131A | <p>При установке Центра операций можно указать, требуется ли соответствие стандарту NIST SP800-131A, и уровень соответствия. Перед установкой Центра операций решите, требуется ли строгое соответствие SP800-131A, промежуточное соответствие SP800-131A или соответствие рекомендациям не требуется.</p> <p>Если вы разрешите соответствие SP800-131a, то для соединений HTTPS между Центром операций и веб-браузерами используются более сильные криптографические ключи и алгоритмы. Есть два режима соответствия: промежуточный и строгий. Оба режима разрешают веб-серверу защищать связь HTTPS посредством протокола Transport Layer Security (TLS) 1.2. Однако в промежуточном режиме разрешены протоколы TLS 1.0 и TLS 1.1, если для веб-браузера не разрешен протокол TLS 1.2. В строгом режиме принудительно используется полное соответствие SP800-131a, и для работы Центра операций в веб-браузере должен быть разрешен протокол TLS 1.2.</p> <p>Если соответствие SP800-131a не разрешено, то связь HTTPS защищается менее сложной криптографией. Однако при этом снижаются уровень использования процессора и запаздывание сети.</p> <p><b>Требование:</b> Если задано строгое соответствие SP800-131a, то веб-браузер должен поддерживать протокол TLS 1.2 и этот протокол должен быть разрешен.</p> <p><b>Ограничения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Изменить режим соответствия SP800-131a после установки нельзя. Чтобы изменить этот параметр, нужно деинсталлировать и заново установить Центр операций.</li> <li>Эта опция установки доступна только при использовании функции <b>Установить</b> IBM Installation Manager. Эта опция недоступна, если вы используете функцию <b>Обновить</b>. Если установлена более ранняя версия Центра операций и вы хотите разрешить соответствие SP800-131a, то нужно деинсталлировать и заново установить Центр операций.</li> </ul> <p><b>Напоминание:</b> Опция соответствия SP800-131a применима только к соединениям Центра операций с веб-браузерами. Чтобы полностью разрешить соответствие SP800-131a, нужно отдельно сконфигурировать компоненты IBM Spectrum Protect в среде. Для защиты связи между Центром операций и хаб-сервером можно добавить -сертификат SSL хаб-сервера в файл доверенного хранилища Центра операций. Для соответствия SP800-131a сертификат cert256.arm должен быть сертификатом по умолчанию хаб-сервера; этот сертификат нужно скопировать в файл доверенного хранилища Центра операций.</p> |

## Задачи, связанные с данной:

“Конфигурирование для связи SSL” на стр. 143

“Переустановка пароля файла доверенного хранилища Центра операций” на стр. 149



---

## Глава 10. Установка Центра операций

Центр операций можно установить любым из следующих методов: графический мастер, командная строка в режиме консоли или режим без вывода сообщений.

### Прежде чем начать

Чтобы сконфигурировать Центр операций, нужно установить, сконфигурировать и запустить сервер IBM Spectrum Protect. Поэтому перед установкой Центра операций установите подходящий пакет сервера в соответствии с требованиями к версии сервера, приведенными в разделе “Требования для хаб-сервера и подчиненных серверов” на стр. 118.

Центр операций можно установить на компьютер, на котором установлен сервер IBM Spectrum Protect, или на другой компьютер.

---

## Получение установочного пакета Центра операций

Пакет установки можно получить с сайта скачивания IBM, например, IBM Passport Advantage или IBM Fix Central.

### Об этой задаче

После получения пакета с сайта загрузок IBM вы должны извлечь установочные файлы.

### Процедура

Выполните описанные ниже шаги, чтобы извлечь файлы установки компонента Центр операций. В следующих шагах замените *номер\_версии* на устанавливаемую вами версию компонента Центр операций.

В системах Windows:

1. Скачайте следующий файл пакета в каталог по вашему выбору:  
`номер_версии.000-IBM_Spectrum_Protect-0C-WindowsX64.exe`
2. Дважды щелкните в проводнике Windows по имени файла, чтобы извлечь файлы установки.  
Самоизвлекающийся файл пакета извлекается в каталог.

---

## Установка Центра операций при помощи графического мастера

Центр операций можно установить или обновить при помощи графического мастера IBM Installation Manager.

### Процедура

1. Введите в каталоге, в который вы извлекли файл пакета установки Центра операций, следующую команду:  
`install.bat`
2. Выполните инструкции мастера, чтобы установить пакеты IBM Installation Manager и Центра установки.

### Дальнейшие действия

Смотрите раздел “Конфигурирование центра операций” на стр. 138.

---

## Установка Центра операций в режиме консоли

Центр операций можно установить или обновить из командной строки в режиме консоли.

### Процедура

1. Запустите из каталога, в который вы извлекли файл пакета установки, следующую программу:  
`install.bat -c`
2. Выполните инструкции в консоли, чтобы установить пакеты Installation Manager и Центра установки.

### Дальнейшие действия

Смотрите раздел “Конфигурирование центра операций” на стр. 138.

---

## Установка Центра операций в режиме без вывода сообщений

Центр операций можно установить или обновить в режиме без вывода сообщений. В режиме без вывода сообщений установка не отправляет сообщений на консоль, а сохраняет сообщения и ошибки в файлы журнала.

### Прежде чем начать

Чтобы задать входные данные при использовании установки в режиме без вывода сообщений, можно использовать файл ответов. Указанные ниже примеры файлов ответов поставляются в каталоге `input` в том месте, куда был распакован пакет установки:

**`install_response_sample.xml`**

Используйте этот файл для установки Центра операций.

**`update_response_sample.xml`**

Используйте этот файл для обновления Центра операций.

Эти файлы содержат значения по умолчанию, которые помогут вам избежать всех ненужных предупреждений. Чтобы воспользоваться этими файлами, выполните приведенные в файлах инструкции.

Если вы хотите настроить файл ответов, вы можете изменить опции, содержащиеся в файле. Информацию о файлах ответов смотрите в разделе **Файлы ответов**.

### Процедура

1. Создайте файл ответов. Вы можете изменить пример файла ответов или создать свой собственный.

**Совет:** Чтобы сгенерировать файл ответов в ходе установки в режиме консоли, выберите опции установки в режиме консоли. Затем введите на панели Сводка G, чтобы сгенерировать файл ответов в соответствии с опциями, выбранными ранее.

2. Создайте пароль для склада доверенных сертификатов компонента Центр операций в файле ответов.

Если вы используете файл `install_response_sample.xml`, добавьте пароль в следующую строку в файле, где *пароль* - это пароль:

```
<variable  
name='ssl.password' value='пароль' />
```

Дополнительную информацию об этом пароле смотрите в разделе “Контрольный список установки” на стр. 126.

**Совет:** Пароль склада доверенных сертификатов не требуется, если вы используете файл `update_response_sample.xml` для обновления компонента Центр операций.

3. Запустите установку без вывода сообщений, введя в каталоге, в который распакован пакет установки, следующую команду. Значение *файл\_ответов* соответствует пути и имени файла ответов:

- 

```
install.bat -s -input файл_ответов -acceptLicense
```

### Дальнейшие действия

Смотрите раздел “Конфигурирование центра операций” на стр. 138.





---

## Глава 11. Обновление компонента Центр операций

Центр операций можно обновить любым из следующих методов: графический мастер, командная строка в режиме консоли или режим без вывода сообщений.

### Прежде чем начать

Перед обновлением Центра операций ознакомьтесь с требованиями к системе и с контрольным списком установки. У новой версии Центра операций могут быть дополнительные или другие требования по сравнению с версией, которую вы используете в настоящий момент.

**Ограничение:** При установке Центра операций можно указать, требуется ли соответствие стандарту NIST SP800-131A. Эта опция установки недоступна во время обычного обновления. Если вы хотите использовать протокол TLS 1.2 для защиты связи между Центром операций и веб-браузерами, то нужно деинсталлировать и переустановить Центр операций.

### Об этой задаче

Инструкции по обновлению Центра операций совпадают с инструкциями по установке Центра операций за следующими исключениями:

- Используйте функцию **Обновить** программы IBM Installation Manager, а не функцию **Установить**.

**Совет:** В IBM Installation Manager термин *обновить* (update) означает поиск и установку обновлений и исправлений для установленных программных пакетов. В этом контексте термины *update* и *upgrade* - это синонимы.

- Если вы обновляете Центр операций в режиме без вывода сообщений, то вы можете пропустить шаг создания пароля для файла доверенного хранилища.



---

## Глава 12. Начинаем работу с Центром операций

Перед тем, как вы сможете управлять средой хранения при помощи Центра операций, необходимо его сконфигурировать.

### Об этой задаче

После установки Центра операций выполните следующие базовые действия конфигурирования:

1. Определите хаб-сервер.
2. Добавьте подчиненные серверы.
3. При необходимости сконфигурируйте оповещения по электронной почте на хаб-сервере и подчиненных серверах.

рис. 1 иллюстрирует конфигурацию Центра операций.



Рисунок 1. Пример конфигурации Центра операций с хаб-сервером и подчиненными серверами

# Конфигурирование центра операций

Если вы открываете Центр операций впервые, то его нужно сконфигурировать для управления средой хранения. Вы должны связать Центр операций с сервером IBM Spectrum Protect, заданным в качестве хаб-сервера. После этого можно подключить дополнительные серверы IBM Spectrum Protect как подчиненные серверы.

## Назначение хаб-сервера

Когда вы в первый раз соединяетесь с Центром операций, вы должны указать, какой сервер IBM Spectrum Protect является хаб-сервером.

### Прежде чем начать

Когда вы установите сервер IBM Spectrum Protect и Центр операций, для конфигурации по умолчанию потребуется защищенная связь между сервером и компонентом Центр операций. Для защиты связи нужно добавить сертификат Secure Sockets Layer (SSL) или Transport Layer Security (TLS) хаб-сервера в файл склада доверенных сертификатов Центр операций. Дополнительные сведения смотрите в разделе “Конфигурирование связи SSL между Центром операций и хаб-сервером” на стр. 144.

### Процедура

В браузере введите следующий адрес, где *имя\_хоста* - это имя компьютера, на котором установлен Центр операций, а *защищенный\_порт* - это номер порта, который Центр операций использует для связи HTTPS на этом компьютере:

`https://имя_хоста:защищенный_порт/ос`

#### Советы:

- В URL учитывается регистр символов. Например, убедитесь, что вы ввели “ос” строчными буквами, как это показано.
- Дополнительную информацию о номере порта смотрите в разделе Контрольный список установки.
- Если вы подключаетесь к Центру операций впервые, то вы должны предоставить следующую информацию:
  - Информация о соединении для сервера, который вы хотите назначить хаб-сервером
  - Идентификационные данные входа в систему для администратора, который задан для этого сервера
- Если срок хранения записи события сервера меньше 14 дней, то для него автоматически задается значение 14 дней, если сервер конфигурируется как хаб-сервер.

### Дальнейшие действия

Если в среде есть несколько серверов IBM Spectrum Protect, то добавьте на хаб-сервер остальные серверы как подчиненные серверы.

**Внимание:** Не изменяйте имя сервера после того, как он сконфигурирован в качестве хаб-сервера или подчиненного сервера.

#### Понятия, связанные с данным:

“Требования для хаб-сервера и подчиненных серверов” на стр. 118

“ID администраторов, требуемые Центру операций” на стр. 125

## Добавление подчиненного сервера

После конфигурирования хаб-сервера для Центр операций можно добавить к этому хаб-серверу один или несколько подчиненных серверов.

### Прежде чем начать

При установке сервера IBM Spectrum Protect для конфигурации по умолчанию требуется защищенная связь с помощью протоколов Secure Sockets Layer (SSL) или Transport Layer Security (TLS). Если только требование и хаб-серверов, и подчиненных серверов не отключено, надо добавить сертификат подчиненного сервера к файлу склада доверенных сертификатов на хаб-сервере.

### Процедура

1. Щелкните в панели меню Центр операций по **Серверы**. Откроется страница Серверы.  
В таблице на странице Серверы состоянием сервера может быть “Не отслеживается”. Это состояние означает, что хотя администратор и определил этот сервер на хаб-сервере при помощи команды **DEFINE SERVER**, этот сервер еще не сконфигурирован в качестве подчиненного сервера.
2. Выполните одно из следующих действий:
  - Щелкните по серверу, чтобы выделить его, и щелкните в панели меню таблицы по **Отслеживать подчиненный**.
  - Если сервера, который вы хотите добавить, нет в таблице, а защищенная связь SSL/TLS не требуется, то щелкните по **+ Подчиненный** в панели меню таблицы.
3. Задайте нужную информацию и выполните действия в мастере конфигурирования подчиненных серверов.

**Совет:** Если срок хранения записи события сервера меньше 14 дней, то для него автоматически задается значение 14 дней, если сервер конфигурируется как подчиненный сервер.

## Отправка оповещений администраторам по электронной почте

Оповещение - это уведомление о проблеме на сервере IBM Spectrum Protect; оповещение инициализируется сообщением сервера. Оповещения могут быть показаны в Центр операций; сервер может отправлять оповещения администраторам по электронной почте.

### Прежде чем начать

Прежде чем конфигурировать уведомления по электронной почте об оповещениях для администраторов, убедитесь, что выполнены следующие требования:

- Для отправки и получения оповещений по электронной почте требуется сервер SMTP; у сервера, который отправляет оповещения по электронной почте, должен быть доступ к серверу SMTP.

**Совет:** Если Центр операций установлен на отдельном компьютере, этому компьютеру не нужен доступ к серверу SMTP.

- У администратора должна быть системная привилегия для конфигурирования отправки уведомлений по электронной почте.

### Об этой задаче

Уведомление по электронной почте отправляется только для первого возникновения оповещения. Кроме того, если оповещение сгенерировано до того, как вы сконфигурировали уведомление по электронной почте, для этого оповещения не отправляется уведомление по электронной почте.

Уведомления по электронной почте можно сконфигурировать следующими способами:

- Отправка уведомлений для отдельных оповещений
- Отправка сводки оповещений

Сводка оповещений содержит информацию о текущих оповещениях. В сводке указаны общее число оповещений, общее число активных и неактивных оповещений, самое старое оповещение, самое новое оповещение и наиболее часто встречающееся оповещение.

Можно указать до трех администраторов, получающих сводки оповещений по электронной почте. Сводки оповещений отправляются примерно раз в час.

### Процедура

Чтобы сконфигурировать уведомления по электронной почте об оповещениях для администраторов, выполните следующие действия на каждом хаб-сервере и подчиненном сервере, от которых вы хотите получать оповещения по электронной почте.

1. Чтобы проверить, включен ли мониторинг оповещений, введите следующую команду:  
`QUERY MONITORSETTINGS`
2. Если в выводе этой команды говорится, что мониторинг оповещений выключен, введите следующую команду. В ином случае переходите к следующему шагу.  
`SET ALERTMONITOR ON`
3. Чтобы включить отправку уведомлений по электронной почте, введите следующую команду:  
`SET ALERTEMAIL ON`
4. Чтобы определить сервер SMTP, используемый для отправки уведомлений по электронной почте, введите следующую команду:  
`SET ALERTEMAILSMTPHOST имя_хоста`
5. Чтобы указать номер порта для сервера SMTP, введите следующую команду:  
`SET ALERTEMAILSMTPPORT номер_порта`  
Номер порта по умолчанию - 25.
6. Чтобы указать адрес электронной почты отправителя оповещений, введите следующую команду:  
`SET ALERTEMAILFROMADDR адрес_электронной_почты`
7. Для каждого ID администратора, который должен получать уведомления по электронной почте, введите одну из следующих команд, чтобы активировать уведомления по электронной почте и задать адрес электронной почты:  
`REGISTER ADMIN имя_администратора ALERT=YES EMAILADDRESS=адрес_электронной_почты`  
`UPDATE ADMIN имя_администратора ALERT=YES EMAILADDRESS=адрес_электронной_почты`
8. Выберите любую из следующих опций (или обе этих опции) и укажите ID администраторов, которые должны получать уведомления по электронной почте:
  - Отправка уведомлений для отдельных оповещений

Для указания или изменения ID администраторов, которые должны получать уведомления по электронной почте для отдельного оповещения, введите одну из следующих команд:

```
DEFINE ALERTTRIGGER номер_сообщения Admin=имя_администратора_1,имя_администратора_2
UPDATE
ALERTTRIGGER номер_сообщения ADDadmin=имя_администратора_3 DELadmin=имя_администратора_1
```

**Совет:** На странице Сконфигурировать оповещения Центра операций можно выбрать администраторов, которые будут получать уведомления по электронной почте.

- Отправка сводки оповещений

Чтобы задать или изменить ID администраторов для получения сводки оповещений по электронной почте, введите следующую команду:

```
SET ALERTSUMMARYTOADMINS имя_администратора1,имя_администратора2,имя_администратора3
```

Если вы хотите получать сводки оповещений, но не хотите получать уведомления об отдельных оповещениях, то сделайте следующее:

- а. Приостановите уведомления об отдельных оповещениях, как описано в разделе “Временная приостановка отправки оповещений по электронной почте”.
- б. Убедитесь, что соответствующий ID администратора указан в следующей команде:

```
SET ALERTSUMMARYTOADMINS имя_администратора1,имя_администратора2,имя_администратора3
```

### Отправка оповещений нескольким администраторам по электронной почте

В следующем примере показаны команды, которые иницируют отправку по электронной почте всех оповещений для сообщения ANR1075E администраторам myadmin, djadmin и csadmin:

```
SET ALERTMONITOR ON
SET ALERTEMAIL ON
SET ALERTEMAILSMTPHOST mymailserver.domain.com
SET ALERTEMAILSMTPPORT 450
SET ALERTEMAILFROMADDR srvadmin@mydomain.com
UPDATE ADMIN myadmin ALERT=YES EMAILADDRESS=myaddr@anycompany.com
UPDATE ADMIN djadmin ALERT=YES EMAILADDRESS=djaddr@anycompany.com
UPDATE ADMIN csadmin ALERT=YES EMAILADDRESS=csaddr@anycompany.com
DEFINE ALERTTRIGGER anr0175e ADMIN=myadmin,djadmin,csadmin
```

### Временная приостановка отправки оповещений по электронной почте

Бывают ситуации, когда нужно временно приостановить оповещения по электронной почте. Например, вы хотите получать сводки оповещений, но приостановить уведомления об отдельных оповещениях, или вы хотите приостановить отправку оповещений по электронной почте, если администратор находится в отпуске.

### Прежде чем начать

Сконфигурируйте уведомления по электронной почте для администраторов (смотрите раздел “Отправка оповещений администраторам по электронной почте” на стр. 139).

### Процедура

Приостановите уведомления по электронной почте для отдельных оповещений или для сводок оповещений.

## Начинаем работу с Центром операций

- Приостановить уведомления для отдельных оповещений

Для этого можно воспользоваться любым из следующих способов:

### Команда UPDATE ADMIN

Чтобы отключить уведомления по электронной почте для администратора, введите следующую команду:

```
UPDATE ADMIN  
имя_администратора ALERT=NO
```

Чтобы позднее снова включить уведомления по электронной почте, введите следующую команду:

```
UPDATE ADMIN имя_администратора ALERT=YES
```

### Команда UPDATE ALERTTRIGGER

Чтобы отключить отправку администратору определенного оповещения, введите следующую команду:

```
UPDATE ALERTTRIGGER  
номер_сообщения DELADMIN=имя_администратора
```

Чтобы запустить отправку администратору этого оповещения, введите следующую команду:

```
UPDATE ALERTTRIGGER номер_сообщения ADDADMIN=имя_администратора
```

- Приостановить уведомления о сводках оповещений

Чтобы отключить отправку администратору сводок оповещений, удалите этого администратора из списка в следующей команде:

```
SET ALERTSUMMARYTOADMINS имя_администратора1, имя_администратора2, имя_администратора3
```

Если в предыдущей команде указан ID администратора, этот администратор получает сводки оповещений по электронной почте, даже если для соответствующего ID администратора приостановлены отдельные оповещения.

## Добавление настроенного текста в окно входа в систему

Вы можете добавить пользовательский текст (например, Условия использования программы вашей организации) в окно входа в Центр операций, чтобы пользователи Центра операций видели этот текст перед вводом имени пользователя и пароля.

### Процедура

Чтобы добавить пользовательский текст в экран входа в систему, сделайте следующее:

1. На компьютере с установленным продуктом Центр операций перейдите в следующий каталог, где *каталог\_установки* представляет собой каталог, в котором установлен продукт Центр операций:  
*каталог\_установки\ui\Liberty\usr\servers\guiServer*
2. Создайте в каталоге файл `loginText.html`, содержащий текст, который вы хотите добавить в экран входа в систему. Текст, содержащий специальные символы и символы не ASCII, должен быть в кодировке UTF-8.

**Совет:** Можно сформатировать текст, добавив теги HTML.

3. Проверьте добавленный текст в окне входа в Центр операций.

Чтобы открыть Центр операций, введите в веб-браузере следующий адрес, где *имя\_хоста* - это имя компьютера, на котором установлен Центр операций, а *защищенный\_порт* - это номер порта, который Центр операций использует для связи HTTPS на этом компьютере:

```
https://имя_хоста:защищенный_порт/oc
```



## Как включить службы REST

Приложения, которые используют службы Representational State Transfer (REST), могут запрашивать среду хранения и управлять средой хранения, соединяясь с центром операций.

### Об этой задаче

Включите эту функцию, чтобы разрешить службам REST взаимодействовать с хаб-серверами и подчиненными серверами путем отправки вызовов по следующему адресу:


`https://имя_хоста_цо:порт/ос/api`

где *имя\_хоста\_цо* - это сетевое имя или IP-адрес хост-системы центра операций, а *порт* - это номер порта центра операций. Номер порта по умолчанию - 11090.

Чтобы получить информацию о службах REST, доступных для центра операций, смотрите техническое примечание <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21973011> или введите следующий вызов REST:

`https://имя_хоста_цо:порт/ос/api/help`

### Процедура

1. В строке меню Центра операций установите указатель мыши на значок параметров  и щелкните по **Параметры**.
2. На странице Общие включите переключатель **Включить API REST администрирования**.
3. Щелкните по **Сохранить**.

---

## Конфигурирование для связи SSL

Центр операций использует протокол HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) для связи с Web-браузерами. Протокол Secure Sockets Layer (SSL) или Transport Layer Security (TLS) позволяет защитить связь между Центром операций и хаб-сервером, а также между хаб-сервером и связанными подчиненными серверами.

### Об этой задаче

Когда вы установите сервер IBM Spectrum Protect и Центр операций, для конфигурации по умолчанию потребуется TLS 1.2 для защищенной связи между сервером и компонентом Центр операций, а также между хаб-сервером и подчиненными серверами. При установке можно отключить требование защищенной связи или задать более раннюю версию протокола SSL/TLS. Если требование защищенной связи выключено для компонента Центр операций и для всех серверов, вы должны сконфигурировать связь SSL.

# Конфигурирование связи SSL между Центром операций и хаб-сервером

Чтобы использовать протокол Secure Sockets Layer (SSL) для защиты связи между Центром операций и хаб-сервером, необходимо добавить сертификат SSL хаб-сервера в файл доверенного хранилища Центра операций.

## Прежде чем начать

Файл доверенного хранилища компонент Центр операций - это контейнер для сертификатов SSL, доступный компоненту Центр операций. Файл доверенного хранилища содержит сертификат SSL, который Центр операций использует для связи HTTPS с веб-браузерами.

При установке Центра операций вы создаете пароль для файла доверенного хранилища. Чтобы настроить связь SSL между Центром операций и хаб-сервером, вы должны использовать этот пароль для добавления сертификата SSL в файл доверенного хранилища. Если вы не помните этот пароль, то вы можете переустановить его. Смотрите раздел “Переустановка пароля файла доверенного хранилища Центра операций” на стр. 149.

## Процедура

1. Чтобы убедиться, что на хаб-сервере заданы порты SSL, выполните следующие действия:
  - a. В командной строке введите следующую команду для хаб-сервера:  
`QUERY OPTION SSL*`  
Результаты содержат четыре опции сервера, как показано в следующем примере:

| Опция сервера   | Значение опции |
|-----------------|----------------|
| SSLTCPPort      | 3700           |
| SSLTCPADMINPort | 3800           |
| SSLTLS12        | Yes            |
| SSLFIPSMODE     | No             |
  - b. Убедитесь, что для опции **SSLTCPPORT** есть значение в столбце Значение опции. Кроме того, убедитесь, что для опции **SSLTLS12** задано значение YES, так что для связи используется протокол TLS (Transport Layer Security) версии 1.2. Чтобы изменить значения этих опций, измените файл `dsmserv.opt` хаб-сервера и перезапустите хаб-сервер.
2. Задайте сертификат `cert256.arm` в качестве сертификата по умолчанию в файле базы данных ключей хаб-сервера.  
Сертификат `cert256.arm` должен использоваться для соединений SSL с хаб-сервером, если для опции **SSLTLS12** задано значение YES. Чтобы указать `cert256.arm` в качестве сертификата по умолчанию, выполните следующие действия:
  - a. Находясь в каталоге экземпляра хаб-сервера, введите следующую команду:  
`gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed -label "TSM Server SelfSigned SHA Key"`
  - b. Перезапустите хаб-сервер, чтобы он получил изменения, внесенные в файл базы данных ключей.
3. Чтобы проверить, задан ли сертификат `cert256.arm` в качестве сертификата по умолчанию в файле базы данных ключей хаб-сервера, введите следующую команду:

```
gsk8scapicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed
```

4. Остановите веб-сервер Центр операций.
5. Перейдите в командную строку операционной системы, в которой установлен компонент Центр операций.
6. Добавьте сертификат SSL в файл доверенных сертификатов компонента Центр операций, используя команду **iKeycmd** или команду **iKeyman**. Команда **iKeyman** открывает графический пользовательский интерфейс IBM Key Management, а **iKeycmd** - это интерфейс командной строки.

Чтобы добавить сертификат SSL, используя интерфейс командной строки, введите команду **iKeycmd**, чтобы добавить сертификат cert256.arm в качестве сертификата по умолчанию в файл базы данных ключей хаб-сервера:

```
ikeycmd -cert -add
-db /каталог_установки/Liberty/usr/servers/guiServer/gui-truststore.jks
-file /fvt/comfrey/srv/cert256.arm
-label 'описание метки'
-pw 'пароль' -type jks -format ascii -trust enable
```

Здесь используются следующие обозначения:

### каталог\_установки

Каталог установки компонента Центр операций.

### описание метки

Описание, заданное вами для метки.

### пароль

Пароль, созданный вами при установке компонента Центр операций. Чтобы переустановить пароль, деинсталлируйте компонент Центр операций, удалите файл .jks и переустановите компонент Центр операций.

Чтобы добавить сертификат SSL, используя окно IBM Key Management, выполните следующие шаги:

- a. Перейдите в следующий каталог, где *каталог\_установки* - это каталог, в котором установлен компонент Центр операций:
  - *каталог\_установки\ui\jre\bin*
- b. Откройте окно Управление ключами IBM, введя следующую команду:
 

```
ikeyman
```
- c. Выберите **Файл базы данных ключей > Открыть**.
- d. В окне Открыть щелкните по **Просмотр** и перейдите в следующий каталог, где *каталог\_установки* - это каталог, в котором установлен Центр операций:
  - *каталог\_установки\ui\Liberty\usr\servers\guiServer*
- e. Выберите в каталоге guiServer файл gui-truststore.jks.
- f. Щелкните по **Открыть**, а затем по **ОК**.
- g. Введите пароль для файла доверенного хранилища и щелкните по **ОК**.
- h. В области **Контент базы данных ключей** окна Управление ключами IBM щелкните по стрелке и выберите в списке **Сертификаты подписывающих**.
- i. Щелкните по **Добавить**.
- j. В окне Открыть щелкните по **Обзор** и перейдите в каталог экземпляра хаб-сервера, как показано в следующем примере:
  - c:\Program Files\Tivoli\TSM\server1

Этот каталог содержит следующие сертификаты SSL:

- cert.arm
- cert256.arm

## Начинаем работу с Центром операций

Если из окна Открыть недоступен каталог экземпляра хаб-сервера, выполните следующие действия:

- 1) При помощи FTP или другого способа передачи файлов скопируйте файлы `cert256.arm` с хаб-сервера в следующий каталог на компьютере, на котором установлен Центр операций:
  - *каталог\_установки\ui\Liberty\usr\servers\guiServer*
- 2) В окне Открыть перейдите в каталог `guiServer`.
- k. Поскольку для опции сервера **SSLTLS12** задано YES, выберите в качестве сертификата SSL сертификат `cert256.arm`.

**Совет:** Выбранный сертификат должен быть задан в качестве сертификата по умолчанию в файле базы данных ключей хаб-сервера. Дополнительную информацию смотрите в описании шагов 2 на стр. 144 и 3 на стр. 144.

- l. Щелкните по **Открыть**, а затем по **ОК**.
- m. Введите метку для сертификата. Например, задайте имя хаб-сервера.
- n. Щелкните по **ОК**. Сертификат SSL хаб-сервера добавлен в файл доверенного хранилища, и его метка выводится в области **Содержимое базы данных ключей** окна Управление ключами IBM.
- o. Закройте окно Управление ключами IBM.
7. Запустите веб-сервер Центра операций.
8. Чтобы сконфигурировать Центр операций, выполните следующие шаги в окне входа в систему мастера конфигурирования:
  - a. В поле **Соединиться с** введите в качестве номера порта значение одной из следующих опций сервера:
    - **SSLTCPPOINT**
    - **SSLTCPADMINPORT**

**Совет:** Если для опции **SSLTCPADMINPORT** задано значение, используйте это значение. Иначе используйте значение опции **SSLTCPPOINT**.

- b. Выберите опцию **Использовать SSL**.

Если компонент Центр операций сконфигурирован, вы можете посмотреть содержимое файла `serverConnection.properties`, чтобы проверить информацию о соединении. Файл `serverConnection.properties` находится в следующем каталоге компьютера, где установлен компонент Центр операций:

- *каталог\_установки\ui\Liberty\usr\servers\guiServer*

## Дальнейшие действия

Информацию о настройке связи SSL между хаб-сервером и подчиненным сервером смотрите в разделе “Конфигурирование связи SSL между хаб-сервером и подчиненным сервером” на стр. 147.

## Конфигурирование связи SSL между хаб-сервером и подчиненным сервером

Чтобы защитить взаимодействия между хаб-сервером и подчиненным сервером с использованием протокола Secure Sockets Layer (SSL), задайте на хаб-сервере сертификат SSL подчиненного сервера. Кроме того, нужно сконфигурировать Центр операций для мониторинга подчиненного сервера.

### Процедура

1. Чтобы убедиться, что на хаб-сервере и на каждом подчиненном сервере правильно заданы порты SSL, выполните следующие действия:
  - a. В командной строке IBM Spectrum Protect введите следующую команду для каждого сервера:

```
QUERY OPTION SSL*
```

Результаты содержат четыре опции сервера, показанные в следующем примере:

| Server Option   | Option Setting |
|-----------------|----------------|
| -----           |                |
| SSLTCPPort      | 3700           |
| SSLTCPADMINPort | 3800           |
| SSLTLS12        | Yes            |
| SSLFIPSMODE     | No             |

- b. Убедитесь, что заданы следующие значения опций:
    - У опций **SSLTCPPORT** и **SSLTCPADMINPORT** есть значения в столбце Значение опции.
    - Для опции **SSLTLS12** задано значение YES, так что для связи используется протокол TLS (Transport Layer Security) версии 1.2.

Чтобы изменить значения этих опций, измените файл `dsmserv.opt` соответствующего сервера и перезапустите сервер.

2. На подчиненном сервере перейдите в каталог экземпляра подчиненного сервера.
3. Задайте необходимый сертификат `cert256.arm` в качестве сертификата по умолчанию в файле базы данных ключей подчиненного сервера. Введите следующую команду:

```
gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed
-label "TSM Server SelfSigned SHA Key"
```

4. Проверьте сертификаты в файле базы данных ключей подчиненного сервера. Введите следующую команду:
- ```
gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed
```

Команда сгенерирует выходную информацию, аналогичную следующему примеру:

Найденные сертификаты

```
* default, - personal, ! trusted
! Entrust.net Secure Server Certification Authority
! Entrust.net Certification Authority (2048)
! Entrust.net Client Certification Authority
! Entrust.net Global Client Certification Authority
! Entrust.net Global Secure Server Certification Authority
! VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority
! VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority
! VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority
! VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G2
! VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G2
! VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G2
! VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G2
```

## Начинаем работу с Центром операций

```
! VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3
! VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3
! VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3
! VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5
! VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G3
! VeriSign Class 3 Secure Server CA
! Thawte Primary Root CA
! Thawte Primary Root CA - G2 ECC
! Thawte Server CA
! Thawte Premium Server CA
! Thawte Personal Basic CA
! Thawte Personal Freemail CA
! Thawte Personal Premium CA
- TSM Server SelfSigned Key
*- TSM Server SelfSigned SHA Key
```

5. Передайте безопасным способом файл `cert256.arm` подчиненного сервера на хаб-сервер.

6. На хаб-сервере перейдите в каталог экземпляра хаб-сервера.

7. Задайте сертификат SSL подчиненного сервера на хаб-сервере. Введите указанную ниже команду в каталоге экземпляра хаб-сервера, где *имя\_подчиненного\_сервера* - это имя подчиненного сервера, а *подчиненный\_cert256.arm* - имя файла сертификата SSL подчиненного сервера:

```
gsk8capicmd_64 -cert -add -db cert.kdb -stashed -format ascii
-label имя_подчиненного_сервера -file подчиненный_cert256.arm
```

Для связи хаб-сервера с подчиненным сервером подчиненному серверу не требуется сертификат SSL хаб-сервера. Однако для других конфигураций сервера, требующих перекрестно определенных серверов, нужно, чтобы на подчиненном сервере был сертификат SSL хаб-сервера.

**Совет:** На каждом сервере можно просмотреть сертификаты в файле базы данных ключей при помощи следующей команды:

```
gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed
```

8. Перезапустите хаб-сервер и подчиненный сервер.

9. На хаб-сервере введите команду **DEFINE SERVER** в соответствии со следующим примером:

```
DEFINE SERVER имя_подчиненного_сервера HLA=адрес_подчиненного_сервера
LLA=spoke_SS LTCADMINPort SERVERPA=пароль_подчиненного_сервера SSL=YES
```

10. В строке меню компонента Центр операций щелкните по **Серверы**.

В таблице на странице Серверы для подчиненного сервера, заданного вами в шаге 9, как правило, показано состояние "Не отслеживается". В зависимости от значения параметра интервала обновления состояния вы можете не сразу увидеть этот подчиненный сервер.

11. Щелкните по подчиненному серверу, чтобы выделить элемент, и щелкните в панели меню таблицы по **Отслеживать подчиненный**.

## Переустановка пароля файла доверенного хранилища Центра операций

Чтобы настроить связь SSL между Центром операций и хаб-сервером, вы должны знать пароль файла доверенного хранилища Центра операций. Этот пароль создается при установке Центра операций. Если вы не знаете пароль, то вы можете переустановить его.

### Об этой задаче

Чтобы переустановить пароль, нужно создать новый пароль, удалить файл доверенного хранилища Центра операций и перезапустить веб-сервер Центра операций.

### Процедура

1. Остановите веб-сервер Центр операций.
2. Перейдите в следующий каталог, где *каталог\_установки* - это каталог, в котором установлен компонент Центр операций:

*каталог\_установки*\ui\Liberty\usr\servers\guiServer

3. Откройте файл `bootstrap.properties`, содержащий пароль файла доверенного хранилища. Если пароль не зашифрован, то вы можете открыть с его помощью файл доверенного хранилища, и переустанавливать пароль не нужно.

В следующих примерах показана разница между зашифрованным и незашифрованным паролями:

#### Пример зашифрованного пароля

Зашифрованные пароли начинаются со строки `{xor}`.

В следующем примере показан зашифрованный пароль в качестве значения параметра **`tsm.truststore.pswd`**:

```
tsm.truststore.pswd={xor}MiYPPiwsKDat0w==
```

#### Пример незашифрованного пароля

В следующем примере показан незашифрованный пароль в качестве значения параметра **`tsm.truststore.pswd`**:

```
tsm.truststore.pswd=J8b% ^B
```

4. Переустановите пароль, заменив пароль в файле `bootstrap.properties` на новый пароль. Пароль можно заменить на зашифрованный или на незашифрованный пароль. Запомните незашифрованный пароль для последующего использования.

Чтобы создать зашифрованный пароль, сделайте следующее:

- a. Создайте незашифрованный пароль.

Пароль для доверенного хранилища должен отвечать следующим критериям:

- Пароль должен содержать не менее 6 и не более 64 символов.
- Пароль должен содержать, как минимум, следующие символы:
  - Одну заглавную букву (A – Z)
  - Одну строчную букву (a – z)
  - Одну цифру (0 – 9)
  - Два символа из числа следующих символов:
 

```
~ ! @ # $ % ^ & * _ - + = ` |
( ) { } [ ] : ; < > , . ? /
```

- b. В командной строке операционной системы перейдите в следующий каталог:

*каталог\_установки*\ui\Liberty\bin

## Начинаем работу с Центром операций

- с. Чтобы зашифровать пароль, введите следующую команду, где *пароль* - это незашифрованный пароль:

```
securityUtility.bat encode пароль
```

Может появиться следующее сообщение:

! "java" не распознано как внешняя или внутренняя команда, программа или пакетный файл.

Если появится это сообщение, выполните следующие действия:

- 1) Введите следующую команду, где *каталог\_установки* - это каталог, куда установлен Центр операций:  

```
set JAVA_HOME="каталог_установки\ui\jre"
```
  - 2) Снова введите следующую команду, чтобы зашифровать пароль:  

```
securityUtility.bat encode пароль
```
5. Закройте файл `bootstrap.properties`.
  6. Перейдите в следующий каталог:  

```
каталог_установки\ui\Liberty\usr\servers\guiServer
```
  7. Удалите файл `gui-truststore.jks`, который является файлом доверенного хранилища Центра операций.
  8. Запустите веб-сервер Центра операций.

### Результаты

Файл доверенного хранилища автоматически создается для Центра операций, и сертификат SSL Центра операций автоматически включается в файл доверенного хранилища.

---

## Запуск и остановка веб-сервера

Веб-сервер Центра операций работает как служба и запускается автоматически. Вам может потребоваться остановить и повторно запустить Web-сервер, например, чтобы произвести изменения конфигурации.

### Процедура

Остановите и перезапустите Web-сервер.

- В окне Службы остановите и перезапустите снова службу Центр операций.

---

## Открытие Центра операций

Страница Обзор - это начальное представление по умолчанию в Центре операций. Однако в веб-браузере можно поместить в закладки страницу, которую вы хотите открывать при входе в Центр операций.

### Процедура

1. В браузере введите следующий адрес, где *имя\_хоста* - это имя компьютера, на котором установлен Центр операций, а *защищенный\_порт* - это номер порта, который Центр операций использует для связи HTTPS на этом компьютере:  

```
https://имя_хоста:защищенный_порт/oc
```

#### Советы:

- В URL учитывается регистр символов. Например, убедитесь, что вы ввели "ос" строчными буквами, как это показано.



- Номер порта по умолчанию для связи HTTPS - 11090, но во время установки Центра операций можно задать другой номер порта.
2. Войдите в систему с ID администратора, который зарегистрирован на хаб-сервере. На странице Обзор показана сводная информация для клиентов, служб, серверов, пулов хранения и устройств хранения. Чтобы просмотреть дополнительные сведения, можно щелкнуть по этим элементам или использовать панель меню Центр операций.

**Отслеживание с мобильного устройства:** Чтобы удаленно отслеживать среду хранения, можно просматривать страницу Обзор Центр операций в веб-браузере мобильного устройства. Центр операций поддерживает веб-браузер Apple Safari на iPad. Можно использовать и другие мобильные устройства.

---

## Сбор диагностической информации посредством службы управления клиентом Tivoli Storage Manager

служба управления клиентами собирает диагностическую информацию о клиентах резервного копирования и архивирования и делает ее доступной для Центра операций для основных функций мониторинга.

### Об этой задаче

После установки службы управления клиентом на странице Диагностика в Центре операций содержится диагностическая информация для клиентов резервного копирования и архивирования.

Диагностическую информацию можно собрать только с клиентов Linux и Windows, но администраторы могут просматривать диагностическую информацию по компоненту Центр операций в операционных системах AIX, Linux или Windows.

Также можно установить компонент служба управления клиентами на узлах перемещения данных для IBM Spectrum Protect for Virtual Environments: Data Protection for VMware, чтобы собирать диагностическую информацию о функциях перемещения данных.

**Совет:** В документации к службе управления клиентом *компьютер клиента* - это компьютер, на котором установлен клиент резервного копирования и архивирования.

## Установка службы управления клиентом при помощи графического мастера

Для сбора диагностической информации о клиентах резервного копирования и архивирования (например, файлов журналов клиентов) нужно установить службу управления клиентом на управляемых компьютерах клиентов.

### Прежде чем начать

Ознакомьтесь с разделом “Требования и ограничения для службы управления клиентом” на стр. 123.

### Об этой задаче

Службу управления клиентом нужно установить на компьютере, на котором установлен клиент резервного копирования и архивирования.

### Процедура

1. Скачайте пакет установки компонента служба управления клиентами с такого сайта скачивания IBM, как IBM Passport Advantage или IBM Fix Central. Ищите имя файла, аналогичное следующему: *<версия>-IBM\_Spectrum\_Protect-CMS-  
<операционная система>.bin*.

В следующей таблице приведены имена пакетов установки.

Операционная система клиента	Имя пакета установки
Linux x86 64-разрядная	8.1.x.000-IBM_Spectrum_Protect-CMS-Linuxx64.bin
Windows 32-разрядная	8.1.x.000-IBM_Spectrum_Protect-CMS-Windows32.exe
Windows 64-разрядная	8.1.x.000-IBM_Spectrum_Protect-CMS-Windows64.exe

2. Создайте каталог на компьютере клиента, которым вы хотите управлять, и скопируйте в него пакет установки.
3. Распакуйте контент файла пакета установки.
  - На компьютерах клиента Linux сделайте следующее:
    - a. Преобразуйте файл в выполняемый файл; для этого введите следующую команду:  
`chmod +x 8.1.x.000-IBM_Spectrum_Protect-CMS-Linuxx64.bin`
    - b. Введите следующую команду:  
`./8.1.x.000-IBM_Spectrum_Protect-CMS-Linuxx64.bin`
  - На компьютерах клиента Windows дважды щелкните по имени пакета установки в Проводнике Windows.

**Совет:** Если вы ранее установили и деинсталировали пакет, то выберите **Все**, когда вам предложат заменить существующие файлы установки.

4. Запустите пакетный файл установки из каталога, в который вы распаковали файлы установки и связанные файлы. Это каталог, который вы создали на шаге 2.
  - На компьютерах клиента Linux введите следующую команду:  
`./install.sh`
  - На компьютерах клиента Windows дважды щелкните по **install.bat**.

5. Для установки службы управления клиентом выполните инструкции в мастере IBM Installation Manager.

Если продукт IBM Installation Manager не установлен на компьютере клиента, нужно выбрать и **IBM Installation Manager**, и **Службы управления клиентом IBM Spectrum Protect**.

**Совет:** Можно принять значения по умолчанию для каталога общих ресурсов и каталога установки IBM Installation Manager.

### Дальнейшие действия

Следуйте инструкциям в разделе “Проверка правильности установки службы управления клиентом” на стр. 154.

## Установка службы управления клиентом в режиме без вывода сообщений

Службу управления клиентом можно установить в режиме без вывода сообщений. В режиме без вывода сообщений вы задаете значения установки в файле ответов, а затем запускаете команду установки.

### Прежде чем начать

Ознакомьтесь с разделом “Требования и ограничения для службы управления клиентом” на стр. 123.

Распакуйте пакет установки, выполнив инструкции в разделе “Установка службы управления клиентом при помощи графического мастера” на стр. 151.

### Об этой задаче

Службу управления клиентом нужно установить на компьютере, на котором установлен клиент резервного копирования и архивирования.

Каталог input, находящийся в каталоге, в который извлечен пакет установки, содержит следующий пример файла ответов:

install\_response\_sample.xml

Вы можете использовать пример файла со значениями по умолчанию или настроить его.

**Совет:** Чтобы настроить пример файла, создайте копию примера файла, переименуйте ее и измените копию.

### Процедура

1. Создайте файл ответов на основе файла примера или используйте пример файла ответов install\_response\_sample.xml.

В любом случае убедитесь, что в файле ответов указан номер порта для службы управления клиентом. Порт по умолчанию - 9028. Например:

```
<variable name='port' value='9028' />
```

2. Введите команду установки службы управления клиентом и примите лицензию. В каталоге, в который извлечен файл установочного пакета, введите следующую команду, где *файл\_ответов* - это полное имя файла ответов:

На компьютере клиента Linux:

```
./install.sh -s -input файл_ответов -acceptLicense
```

Например:

```
./install.sh -s -input /cms_install/input/install_response.xml -acceptLicense
```

На компьютере клиента Windows:

```
install.bat -s -input файл_ответов -acceptLicense
```

Например:

```
install.bat -s -input c:\cms_install\input\install_response.xml -acceptLicense
```

### Дальнейшие действия

Следуйте инструкциям в разделе “Проверка правильности установки службы управления клиентом” на стр. 154.

## Проверка правильности установки службы управления клиентом

Чтобы можно было использовать службу управления клиентом для сбора диагностической информации о клиенте резервного копирования и архивирования, нужно убедиться, что служба правильно установлена и сконфигурирована.

### Процедура

Введите на компьютере клиента в командной строке следующие команды, чтобы посмотреть конфигурацию службы управления клиентом:

- На компьютерах клиента Linux введите следующую команду:

```
каталог_установки_клиента/cms/bin/CmsConfig.sh  
list
```

где *каталог\_установки\_клиента* - это каталог установки клиента резервного копирования и архивирования. Например, если используется установка клиента по умолчанию, то введите следующую команду:

```
/opt/tivoli/tsm/cms/bin/CmsConfig.sh list
```

Результат выполнения команды выглядит примерно так:

Список конфигурации CMS

```
server1.example.com:1500 NO_SSL HOSTNAME
```

```
Возможности: [LOG_QUERY]
```

```
Путь опций: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys
```

```
Файл журнала: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmerror.log  
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

```
Файл журнала: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmsched.log  
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

- На компьютерах клиента Windows введите следующую команду:

```
каталог_установки_клиента\cms\bin\CmsConfig.bat list
```

где *каталог\_установки\_клиента* - это каталог установки клиента резервного копирования и архивирования. Например, если используется установка клиента по умолчанию, то введите следующую команду:

```
C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin\CmsConfig.bat list
```

Результат выполнения команды выглядит примерно так:

Список конфигурации CMS

```
server1.example.com:1500 NO_SSL HOSTNAME
```

```
Возможности: [LOG_QUERY]
```

```
Путь опций: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt
```

```
Файл журнала: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmerror.log  
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

```
Файл журнала: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmsched.log  
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

Если служба управления клиентами правильно установлена и сконфигурирована, то в выходных результатах показан каталог файла журнала ошибок.

Выходной текст извлекается из следующего файла конфигурации:

- На компьютерах клиента Linux:

```
каталог_установки_клиента/cms/Liberty/usr/servers/cmsServer/client-configuration.xml
```

- На компьютерах клиента Windows:

`каталог_установки_клиента\cms\Liberty\usr\servers\cmsServer\client-configuration.xml`

Если в выходных результатах нет ни одной записи, то нужно сконфигурировать файл `client-configuration.xml`. Инструкции по конфигурированию этого файла смотрите в разделе “Конфигурирование службы управления клиентом для пользовательских установок клиента” на стр. 157. Можно использовать команду **CmsConfig verify**, чтобы проверить, правильно ли создано определение узла в файле `client-configuration.xml`.

## Конфигурирование Центра операций для использования службы управления клиентом

Если вы не использовали для службы управления клиентом конфигурацию по умолчанию, то нужно сконфигурировать Центр операций для доступа к службе управления клиентом.

### Прежде чем начать

Убедитесь, что служба управления клиентами установлена и запущена на компьютере клиента.

Проверьте, используется ли конфигурация по умолчанию. Конфигурация по умолчанию не используется в следующих случаях:

- Служба управления клиентом не использует номер порта по умолчанию (9028).
- Для клиента резервного копирования и архивирования не используется IP-адрес, который используется для компьютера клиента резервного копирования и архивирования. Например, другой IP-адрес может использоваться в следующих случаях:
  - В компьютерной системе установлено две сетевые карты. Клиент резервного копирования и архивирования сконфигурирован для взаимодействия с одной сетью, а служба управления клиентами взаимодействует с другой сетью.
  - На компьютере клиента используется DHCP. Поэтому компьютеру клиента динамически назначается IP-адрес, сохраненный на сервере IBM Spectrum Protect во время предыдущей операции клиента резервного копирования и архивирования. При перезагрузке компьютера клиента ему может быть назначен другой IP-адрес. Чтобы Центр операций всегда мог найти компьютер клиента, нужно задать полное имя домена.

### Процедура

Чтобы сконфигурировать Центр операций для использования службы управления клиентом, сделайте следующее:

1. Выберите клиента на странице Клиенты Центра операций.
2. Щелкните по **Сведения**.
3. Щелкните по вкладке **Свойства**.
4. В поле **URL удаленной диагностики** раздела **Общее** укажите URL для службы управления клиентом на компьютере клиента.

Адрес должен начинаться с **https**. В следующей таблице показаны примеры URL удаленной диагностики.

Тип URL	Пример
С именем хоста DNS и портом по умолчанию (9028)	<code>https://server.example.com</code>

Тип URL	Пример
С именем хоста DNS и портом не по умолчанию	https://server.example.com:1599
С IP-адресом и портом не по умолчанию	https://192.0.2.0:1599

5. Щелкните по **Сохранить**.

### Дальнейшие действия

Вы можете получить доступ к диагностической информации о клиенте (например, к файлам журнала клиента) на вкладке **Диагностика** в Центре операций.

## Запуск и остановка службы управления клиентом

Служба управления клиентом автоматически запускается после установки службы на компьютере клиента. В некоторых случаях может потребоваться остановить и запустить службу.

### Процедура

- Чтобы остановить, запустить или перезапустить службу управления клиентом на компьютерах клиента Linux, введите следующую команду:
  - Чтобы остановить службу:  
`service cms.rc stop`
  - Чтобы запустить службу:  
`service cms.rc start`
  - Чтобы перезапустить службу:  
`service cms.rc restart`
- На компьютерах клиента Windows откройте окно Службы и остановите, запустите или перезапустите службу IBM Spectrum Protect Client Management Services.

## Удаление службы управления клиентом

Если вам больше не нужно собирать диагностическую информацию о клиенте, то вы можете деинсталлировать службу управления клиентом с компьютера клиента.

### Об этой задаче

Для деинсталляции службы управления клиентом нужно использовать IBM Installation Manager. Если вы больше не собираетесь использовать IBM Installation Manager, то его также можно деинсталлировать.

### Процедура

1. Деинсталлируйте службу управления клиентом с компьютера клиента:
  - a. Откройте IBM Installation Manager:
    - На компьютере клиента Linux перейдите в каталоге установки IBM Installation Manager в подкаталог `eclipse` (например, `/opt/IBM/InstallationManager/eclipse`) и введите следующую команду:  
`./IBMIM`
    - На компьютере клиента Windows откройте IBM Installation Manager из меню **Пуск**.
  - b. Щелкните по **Деинсталлировать**.
  - c. Выберите **Службы управления клиентом IBM Spectrum Protect** и нажмите на **Далее**.

- d. Щелкните по **Деинсталлировать** и щелкните по **Готово**.
  - e. Закройте окно IBM Installation Manager.
2. Если IBM Installation Manager больше не нужен, то деинсталлируйте его с компьютера клиента:
- a. Откройте мастер деинсталляции IBM Installation Manager:
    - На компьютере клиента Linux перейдите в каталог `uninstall IBM Installation Manager` (например, `/var/ibm/InstallationManager/uninstall`) и введите следующую команду:  
`./uninstall`
    - На компьютере клиента Windows щелкните по **Пуск > Панель управления**. После этого щелкните по **Деинсталляция программ > IBM Installation Manager > Деинсталлировать**.
  - b. В окне IBM Installation Manager выберите **IBM Installation Manager** и щелкните по **Далее**.
  - c. Щелкните по **Деинсталлировать** и щелкните по **Готово**.

## Конфигурирование службы управления клиентом для пользовательских установок клиента

Служба управления клиентом использует информацию в файле конфигурации клиента (`client-configuration.xml`) для обнаружения диагностической информации. Если служба управления клиентами не может обнаружить положение файлов журнала, то нужно запустить утилиту **CmsConfig**, чтобы добавить каталог файлов журнала в файл `client-configuration.xml`.

### Утилита CmsConfig

Если вы не используете конфигурацию клиента по умолчанию, вы можете запустить на компьютере клиента утилиту **CmsConfig**, чтобы обнаружить каталог файлов журнала и добавить его в файл `client-configuration.xml`. После завершения конфигурирования служба управления клиентами сможет обращаться к файлам журнала клиента и делать их доступными для базовых диагностических функций в компоненте Центр операций.

При помощи утилиты **CmsConfig** можно также посмотреть конфигурацию службы управления клиентом и удалить имя узла из файла `client-configuration.xml`.

Файл `client-configuration.xml` находится в следующих каталогах:

- На компьютерах клиента Linux:  
`каталог_установки_клиента/cms/Liberty/usr/servers/cmsServer`
- На компьютерах клиента Windows:  
`каталог_установки_клиента\cms\Liberty\usr\servers\cmsServer`

где `каталог_установки_клиента` - это каталог установки клиента резервного копирования и архивирования.

Утилита **CmsConfig** расположена в следующих каталогах.

Операционная система клиента	Каталог и имя утилиты
Linux	<code>каталог_установки_клиента/cms/bin/CmsConfig.sh</code>
Windows	<code>каталог_установки_клиента\cms\bin\CmsConfig.bat</code>

## Начинаем работу с Центром операций

Для использования утилиты **CmsConfig** введите любую команду, включенную в утилиту. Вводите команды в одной строке.

### Команда **CmsConfig discover**:

При помощи команды **CmsConfig discover** можно автоматически обнаружить файлы опций и журналов и добавить их в файл конфигурации клиента `client-configuration.xml`. После этого служба управления клиентами сможет обращаться к файлам журнала клиента и делать их доступными для диагностики в компоненте Центр операций.

Обычно установщик службы управления клиентом автоматически запускает команду **CmsConfig discover**. Однако эту команду нужно запустить вручную, если вы изменили клиент резервного копирования и архивирования (например, добавили клиента или изменили конфигурацию сервера или каталог файлов журнала).

Чтобы служба управления клиентами могла создать определение журнала в файле `client-configuration.xml`, нужно получить адрес сервера IBM Spectrum Protect, порт сервера и имя клиентского узла. Если имя узла не задано в файле опций клиента (обычно `dsm.sys` в клиентах Linux и `dsm.opt` в клиентах Windows), то используется имя хоста компьютера клиента.

Для изменения файла конфигурации клиента служба управления клиентами должна иметь доступ к одному или нескольким файлам журнала (например, `dsmerror.log` и `dsmsched.log`). Для получения оптимальных результатов запускайте команду **CmsConfig discover** в каталоге, в котором вы запускаете команду **dsmc** клиента резервного копирования и архивирования, и с использованием тех же переменных среды. Таким образом вы можете повысить вероятность того, что будут найдены правильные файлы журнала.

Если файл опций клиента находится в пользовательском расположении или если у него нет типичного имени файла опций, вы также можете задать путь файла опций клиента, чтобы сузить область обнаружения.

### Синтаксис

►► CmsConfig discover —————►  
                                  └── configPath ─┘

### Параметры

#### *configPath*

Путь файла опций клиента (как правило, `dsm.opt`). Задайте путь конфигурации, если файл опций клиента не находится в расположении по умолчанию или если у него нет имени по умолчанию. Служба управления клиентами загрузит файл опций клиента и на его основе обнаружит узлы и журналы клиента. Это необязательный параметр.

В системе клиента Linux служба управления клиентами всегда сначала загружает файл пользовательских опций клиента (`dsm.opt`), а затем ищет файл системных опций клиента (как правило, `dsm.sys`). Однако значение параметра *configPath* всегда является файлом пользовательских опций клиента.

### Примеры для клиента Linux

- Обнаружить файлы журнала клиента и автоматически добавить определения журналов в файл `client-configuration.xml`.



Введите из каталога `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` следующую команду:

**Команда:**

```
./CmsConfig.sh discover
```

**Выходные результаты:**

Обнаружение конфигурации и журналов клиента.

```
server.example.com:1500 SUSAN
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmerror.log
```

Обнаружение конфигурации и журналов клиента завершено.

- Произведите обнаружение файлов конфигурации и файлов журналов, заданных в файле `/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/daily.opt`, и автоматически добавьте определения журналов в файл `client-configuration.xml`.

Введите из каталога `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` следующую команду:

**Команда:**

```
./CmsConfig.sh discover /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/daily.opt
```

**Выходные результаты:**

Обнаружение конфигурации и журналов клиента

```
server.example.com:1500 NO_SSL SUSAN
```

Возможности: [LOG\_QUERY]

Путь опций: `/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys`

```
Файл журнала: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmerror.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

```
Файл журнала: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmsched.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

Обнаружение конфигурации и журналов клиента завершено.

### Примеры для клиента Windows

- Обнаружить файлы журнала клиента и автоматически добавить определения журналов в файл `client-configuration.xml`.

Введите указанную ниже команду из каталога `C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin`:

**Команда:**

```
cmsconfig discover
```

**Выходные результаты:**

Обнаружение конфигурации и журналов клиента.

```
server.example.com:1500 SUSAN
C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmerror.log
```

Обнаружение конфигурации и журналов клиента завершено.

- Произведите обнаружение файлов конфигурации и файлов журналов, заданных в файле `c:\program files\tivoli\tsm\baclient\daily.opt`, и автоматически добавьте определения журналов в файл `client-configuration.xml`.

Введите указанную ниже команду из каталога `C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin`:

**Команда:**

```
cmsconfig discover "c:\program files\tivoli\tsm\baclient\
daily.opt"
```

## Начинаем работу с Центром операций

### Выходные результаты:

Обнаружение конфигурации и журналов клиента

server.example.com:1500 NO\_SSL SUSAN

Возможности: [LOG\_QUERY]

Путь опций: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt

Файл журнала: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmmerror.log  
en\_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252

Файл журнала: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmsched.log  
en\_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252

Обнаружение конфигурации и журналов клиента завершено.

### Команда CmsConfig addnode:

Используйте команду **CmsConfig addnode**, чтобы вручную добавить определение клиентского узла в файл конфигурации `client-configuration.xml`. Определение узла содержит информацию, необходимую компоненту служба управления клиентами для взаимодействия с сервером IBM Spectrum Protect.

Используйте эту команду, только если файл опций клиента или файлы журнала клиента хранятся на компьютере клиента не в каталоге по умолчанию.

### Синтаксис

►►—CmsConfig addnode—*nodeName*—*serverIP*—*serverPort*—*serverProtocol*—*optPath*—◄◄

### Параметры

#### *имя\_узла*

Имя клиентского узла, связанное с файлами журнала. Для большинства систем клиентов на сервере IBM Spectrum Protect регистрируется только один узел.

Однако в системах с несколькими пользователями (например, системы клиента Linux) может быть несколько клиентских узлов. Это обязательный параметр.

#### *IP\_сервера*

Адрес TCP/IP сервера IBM Spectrum Protect, на котором аутентифицируется служба управления клиентами. Это обязательный параметр.

Адрес TCP/IP сервера может содержать от одного до 64 символов. Адрес сервера может быть именем домена TCP/IP или числовым IP-адресом. Числовой IP-адрес может быть адресом TCP/IP v4 или TCP/IP v6. Адреса IPv6 можно использовать, только если для компьютера клиента задана опция **commmethod V6Tcpip**.

Примеры:

- server.example.com
- 192.0.2.0
- 2001:0DB8:0:0:0:0:0:0

#### *порт\_сервера*

Номер порта TCP/IP для связи с сервером IBM Spectrum Protect. Введите значение от 1 до 32767. Это обязательный параметр.

Пример: 1500

#### *протокол\_сервера*

Протокол, используемый для связи между службой управления клиентом и сервером IBM Spectrum Protect. Это обязательный параметр.

Возможны следующие значения.

Значение	Объяснение
NO_SSL	Протокол защиты SSL не используется.
SSL	Протокол защиты SSL используется.
FIPS	Протокол TLS 1.2 используется в режиме Federal Information Processing Standard (FIPS). <b>Совет:</b> Можно также ввести TLS_1.2, чтобы указать, что протокол используется в режиме FIPS.

### *optPath*

Полностью определенный путь файла опций клиента. Это обязательный параметр.

Пример (клиент Linux): /opt/backup\_tools/tivoli/tsm/baclient/dsm.sys

Пример (клиент Windows): C:\backup tools\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt

### Пример для клиента Linux

Добавьте определение клиентского узла SUSAN в файл client-configuration.xml. Сервер IBM Spectrum Protect, с которым взаимодействует узел - это server.example.com на порту сервера 1500. Протокол защиты SSL не используется. Путь файла системных опций клиента - /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/custom\_opt.sys.

Введите из каталога /opt/tivoli/tsm/cms/bin следующую команду:

#### Команда:

```
./CmsConfig.sh addnode SUSAN server.example.com 1500 NO_SSL
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/custom_opt.sys
```

#### Выходные результаты:

Добавление узла.

Конфигурация клиента добавлена.

### Пример для клиента Windows

Добавьте определение клиентского узла SUSAN в файл client-configuration.xml. Сервер IBM Spectrum Protect, с которым взаимодействует узел - это server.example.com на порту сервера 1500. Протокол защиты SSL не используется. Путь файла опций клиента - c:\program files\tivoli\tsm\baclient\custom.opt.

Введите указанную ниже команду из каталога C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin:

#### Команда:

```
cmsconfig addnode SUSAN server.example.com 1500 NO_SSL "c:\program
files\tivoli\tsm\baclient\custom.opt"
```

#### Выходные результаты:

Добавление узла.

Конфигурация клиента добавлена.

## Начинаем работу с Центром операций

### Команда **CmsConfig setopt**:

Используйте команду **CmsConfig setopt**, чтобы задать путь файла опций клиента (как правило, `dsm.opt`) в существующем определении узла, не читая сначала содержимое файла опций клиента.

Эта команда может оказаться полезной, если у файла опций клиента нет стандартного имени или если он находится не в расположении по умолчанию.

**Требование:** Если определение узла не существует, вы должны сначала ввести команду **CmsConfig addnode**, чтобы создать определение узла.

В отличие от команды **CmsConfig discover** команда **CmsConfig setopt** не создает связанные определения журналов в файле `client-configuration.xml`. Необходимо использовать команду **CmsComflog addlog** для создания определений журнала.

### Синтаксис

►► **CmsConfig setopt**—*имя\_узла*—*optPath*—►►

### Параметры

#### *имя\_узла*

Имя клиентского узла, связанное с файлами журнала. Для большинства систем клиентов на сервере IBM Spectrum Protect регистрируется только один узел. Однако в системах с несколькими пользователями (например, системы клиента Linux) может быть несколько клиентских узлов. Это обязательный параметр.

#### *optPath*

Полностью заданный путь файла опций клиента. Это обязательный параметр.

Пример (клиент Linux): `/opt/backup_tools/tivoli/tsm/baclient/dsm.opt`

Пример (клиент Windows): `C:\backup tools\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt`

### Пример для клиента Linux

Задайте путь файла опций клиента для узла SUSAN. Путь файла опций клиента - `/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.opt`.

Введите из каталога `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` следующую команду:

#### Команда:

```
./CmsConfig.sh setopt SUSAN /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.opt
```

#### Выходные результаты:

Добавление конфигурационного файла узла.

Завершено добавление файла конфигурации клиента.

### Пример для клиента Windows

Задайте путь файла опций клиента для узла SUSAN. Путь файла опций клиента - `c:\program files\tivoli\tsm\baclient\dsm.opt`.

Введите указанную ниже команду из каталога `C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin`:

### Команда:

```
cmsconfig setopt SUSAN "c:\program files\tivoli\tsm\baclient\
dsm.opt"
```

### Выходные результаты:

Добавление конфигурационного файла узла.

Завершено добавление файла конфигурации клиента.

### Команда **CmsConfig setsys**:

В случае системы клиента Linux используйте команду **CmsConfig setsys**, чтобы задать путь файла системных опций клиента (как правило, `dsm.sys`) в существующем определении узла, не читая сначала содержимое файла системных опций клиента.

Эта команда может оказаться полезной, если у файла системных опций клиента нет стандартного имени или если он находится не в расположении по умолчанию.

**Требование:** Если определение узла не существует, вы должны сначала ввести команду **CmsConfig addnode**, чтобы создать определение узла.

В отличие от команды **CmsConfig discover** команда **CmsConfig setsys** не создает связанные определения журналов в файле `client-configuration.xml`. Необходимо использовать команду **CmsComflog addlog** для создания определений журнала.

### Синтаксис

```
►►—CmsConfig setsys—имя_узла—sysPath—————►►
```

### Параметры

#### *имя\_узла*

Имя клиентского узла, связанное с файлами журнала. Для большинства систем клиентов на сервере IBM Spectrum Protect регистрируется только один узел. Однако в системах с несколькими пользователями (например, системы клиента Linux) может быть несколько клиентских узлов. Это обязательный параметр.

#### *sysPath*

Полностью определенный путь клиентского файла системных опций. Это обязательный параметр.

Пример: `/opt/backup_tools/tivoli/tsm/baclient/dsm.sys`

### Пример

Задайте путь файла системных опций клиента для узла SUSAN. Путь для клиентского файла системных опций: `/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys`.

Введите из каталога `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` следующую команду:

### Команда:

```
./CmsConfig.sh setopt SUSAN /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys
```

### Выходные результаты:

Добавление конфигурационного файла узла.

Завершено добавление файла конфигурации клиента.

## Начинаем работу с Центром операций

### Команда CmsConfig addlog:

Используйте команду **CmsConfig addlog**, чтобы вручную добавить каталог файлов журналов клиента в существующее определение узла в файле конфигурации `client-configuration.xml`. Используйте эту команду, только если файлы журнала клиента хранятся на компьютере клиента не в каталоге по умолчанию.

**Требование:** Если определение узла не существует, вы должны сначала ввести команду **CmsConfig addnode**, чтобы создать определение узла.

### Синтаксис

```
►► CmsConfig addlog—nodeName—logPath—►►
└─ язык—формат_даты—формат_времени—кодировка—┘
```

### Параметры

#### имя\_узла

Имя клиентского узла, связанное с файлами журнала. Для большинства систем клиентов на сервере IBM Spectrum Protect регистрируется только один узел. Однако в системах с несколькими пользователями (например, системы клиента Linux) может быть несколько клиентских узлов. Это обязательный параметр.

#### каталог\_журнала

Полное имя каталога файлов журнала. Это обязательный параметр.

Пример (клиент Linux): `/opt/backup_tools/tivoli/tsm/baclient/dsmerror.log`

Пример (клиент Windows): `C:\backup tools\Tivoli\TSM\baclient\dsmerror.log`

#### язык

Локаль языка файла журнала. Это необязательный параметр. Однако если этот параметр задан, то нужно также задать параметры **формат\_даты**, **формат\_времени** и **кодировка**. Нужно задать локали для следующих языков:

Язык	Национальная версия
Бразильский португальский	pt_BR
Китайский упрощенный	zh_CN
Китайский традиционный	zh_TW
Чешский	cs_CZ
Английский	en_US
Французский	fr_FR
Немецкий	de_DE
Венгерский	hu_HU
Итальянский	it_IT
Японский	ja_JP
Корейский	ko_KR
Польский	pl_PL
Русский	ru_RU
Испанский	es_ES

*формат\_даты*

Формат даты записей отметки времени в файле журнала клиента. Это необязательный параметр. Однако если этот параметр задан, то нужно также задать параметры **язык**, **формат\_времени** и **кодировка**.

В следующей таблице перечислены форматы даты для языков.

**Совет:** Вместо того, чтобы использовать форматы дат, перечисленные в таблице, можно задать формат даты при помощи опции **dateformat** клиента резервного копирования и архивирования.

Язык	Формат даты
Китайский упрощенный	yyyy-MM-dd
Китайский традиционный	yyyy/MM/dd
Чешский	dd.MM.yyyy
Английский	dd.MM.yyyy
Французский	dd/MM/yyyy
Немецкий	dd.MM.yyyy
Венгерский	yyyy.MM.dd
Итальянский	dd/MM/yyyy
Японский	yyyy-MM-dd
Корейский	yyyy/MM/dd
Польский	yyyy-MM-dd
Бразильский португальский	dd/MM/yyyy
Русский	dd.MM.yyyy
Испанский	dd.MM.yyyy

*формат\_времени*

Формат времени записей отметки времени в файле журнала клиента. Это необязательный параметр. Однако если этот параметр задан, то нужно также задать параметры **язык**, **формат\_даты** и **кодировка**.

В следующей таблице приведены примеры форматов времени по умолчанию, которые можно указать для различных операционных систем клиента.

**Совет:** Вместо того, чтобы использовать форматы времени, перечисленные в таблице, можно задать формат времени при помощи опции **timeformat** клиента резервного копирования и архивирования.

Язык	Формат времени для клиентов Linux	Формат времени для клиентов Windows
Китайский упрощенный	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Китайский традиционный	HH:mm:ss	ahh:mm:ss
Чешский	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Английский	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Французский	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Немецкий	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Венгерский	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Итальянский	HH:mm:ss	HH:mm:ss

## Начинаем работу с Центром операций

Язык	Формат времени для клиентов Linux	Формат времени для клиентов Windows
Японский	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Корейский	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Польский	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Бразильский португальский	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Русский	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Испанский	HH:mm:ss	HH:mm:ss

### кодировка

Кодировка символов записей в файле журнала клиента. Это необязательный параметр. Однако если этот параметр задан, то нужно также задать параметры **язык**, **формат\_даты** и **формат\_времени**.

Обычная кодировка для клиентов Linux - UTF-8. Для клиентов Windows значения кодировки по умолчанию приведены в следующей таблице. Если система клиента настроена иначе, то используйте параметр **кодировка**, чтобы задать значение не по умолчанию.

Язык	Кодировка
Китайский упрощенный	CP936
Китайский традиционный	CP950
Чешский	Windows-1250
Английский	Windows-1252
Французский	Windows-1252
Немецкий	Windows-1252
Венгерский	Windows-1250
Итальянский	Windows-1252
Японский	CP932
Корейский	CP949
Польский	Windows-1250
Бразильский португальский	Windows-1252
Русский	Windows-1251
Испанский	Windows-1252

### Пример для клиента Linux

Добавьте расположение файла журнала клиента в существующее определение клиентского узла SUSAN в файле `client-configuration.xml`. Путь файла журнала клиента - `/usr/work/logs/dsmerror.log`. Добавьте спецификацию языка, формат времени и формат дат для французской локали.

Введите из каталога `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` следующую команду:

#### Команда:

```
./CmsConfig.sh addlog SUSAN /usr/work/logs/dsmerror.log fr_FR  
yyyy/MM/dd HH:MM:ss UTF-8
```



### Выходные результаты:

Добавление журнала.

Завершено добавление журнала.

### Пример для клиента Windows

Добавьте расположение файла журнала клиента в существующее определение клиентского узла SUSAN в файле `client-configuration.xml`. Путь файла журнала клиента - `c:\work\logs\dsmerror.log`. Добавьте спецификацию языка, формат времени и формат дат для французской локали.

Введите указанную ниже команду из каталога `C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin`:

### Команда:

```
cmsconfig addlog SUSAN c:\work\logs\dsmerror.log fr_FR yyyy/MM/dd  
HH:MM:ss UTF-8
```

### Выходные результаты:

Добавление журнала.

Завершено добавление журнала.

### Команда CmsConfig remove:

Команда **CmsConfig remove** удаляет определение клиентского узла из файла конфигурации клиента `client-configuration.xml`. Удаляются также все записи в файле журнала, связанные с именем клиентского узла.

### Синтаксис

►► `CmsConfig remove—имя_узла` ◄◄

### Параметры

#### *имя\_узла*

Имя клиентского узла, связанное с файлами журнала. Для большинства систем клиентов на сервере IBM Spectrum Protect регистрируется только один узел.

Однако в системах с несколькими пользователями (например, системы клиента Linux) может быть несколько клиентских узлов. Это обязательный параметр.

### Пример для клиента Linux

Удалить определение узла SUSAN из файла `client-configuration.xml`.

Введите из каталога `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` следующую команду:

### Команда:

```
./CmsConfig.sh remove SUSAN
```

### Выходные результаты:

Удаление узла.

Завершается удаление узла.

## Начинаем работу с Центром операций

### Пример для клиента Windows

Удалить определение узла SUSAN из файла `client-configuration.xml`.

Введите указанную ниже команду из каталога `C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin`:

**Команда:**

```
cmsconfig remove SUSAN
```

**Выходные результаты:**

Удаление узла.

Завершается удаление узла.

**Команда CmsConfig verify:**

Команда **CmsConfig verify** проверяет, правильно ли создано определение узла в файле `client-configuration.xml`. Если будут обнаружены ошибки, связанные с определением узла или если узел задан неправильно, вы должны исправить определение узла при помощи соответствующих команд **CmsConfig**.

**Синтаксис**

```
►► CmsConfig verify—имя_узла —————►  
                        |  
                        └порт_cms┘
```

**Параметры**

*имя\_узла*

Имя клиентского узла, связанное с файлами журнала. Для большинства систем клиентов на сервере IBM Spectrum Protect регистрируется только один узел. Однако в системах с несколькими пользователями (например, системы клиента Linux) может быть несколько клиентских узлов. Это обязательный параметр.

*порт\_cms*

Номер порта TCP/IP для связи с службой управления клиентами. Если во время установки компонента служба управления клиентами вы не использовали номер порта по умолчанию, укажите номер порта. Номер порта по умолчанию - 9028. Это необязательный параметр.

### Пример для клиента Linux

Убедиться, что определение узла SUSAN правильно создано в файле `client-configuration.xml`.

Введите из каталога `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` следующую команду:

**Команда:**

```
./CmsConfig.sh verify SUSAN
```

Во время проверки вас попросят ввести имя клиентского узла или ID администратора и пароль.

**Выходные результаты:**

Проверка узла.

Проверка конфигурации службы CMS для узла SUSAN.

Конфигурация CMS правильная.

Проверка правильности работы службы CMS на порту 9028.

Введите ваш ID пользователя: admin

Введите ваш пароль:

Устанавливается соединение со службой CMS и проверяются ресурсы.

Служба CMS работает правильно.

Завершается проверка узла.

### Пример для клиента Windows

Убедиться, что определение узла SUSAN правильно создано в файле `client-configuration.xml`.

Введите указанную ниже команду из каталога `C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin`:

#### Команды:

```
cmsconfig verify SUSAN
```

Во время проверки вас попросят ввести имя клиентского узла или ID администратора и пароль.

#### Выходные результаты:

Проверка узла.

Проверка конфигурации службы CMS для узла SUSAN.

Конфигурация CMS правильная.

Проверка правильности работы службы CMS на порту 9028.

Введите ваш ID пользователя: admin

Введите ваш пароль:

Устанавливается соединение со службой CMS и проверяются ресурсы.

Служба CMS работает правильно.

Завершается проверка узла.

### Команда **CmsConfig list**:

Команда **CmsConfig list** показывает конфигурацию службы управления клиентом.

#### Синтаксис

►►—CmsConfig list—◄◄

### Пример для клиента Linux

Показать конфигурацию службы управления клиентом. После этого просмотрите выходные результаты, чтобы убедиться, что команда введена правильно.

Введите из каталога `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` следующую команду:

#### Команда:

```
./CmsConfig.sh list
```

## Начинаем работу с Центром операций

### Выходные результаты:

Список конфигурации CMS

server.example.com:1500 NO\_SSL SUSAN

Возможности: [LOG\_QUERY]

Путь опций: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys

Файл журнала: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmerror.log  
en\_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252

Файл журнала: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmsched.log  
en\_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252

### Пример для клиента Windows

Показать конфигурацию службы управления клиентом. После этого просмотрите выходные результаты, чтобы убедиться, что команда введена правильно.

Введите указанную ниже команду из каталога C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin:

### Команда:

cmsconfig list

### Выходные результаты:

Список конфигурации CMS

server.example.com:1500 NO\_SSL SUSAN

Возможности: [LOG\_QUERY]

Путь опций: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt

Файл журнала: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmerror.log  
en\_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252

Файл журнала: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmsched.log  
en\_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252

### Команда CmsConfig help:

Используйте команду **CmsConfig help**, чтобы увидеть синтаксис команд утилиты **CmsConfig**.

### Синтаксис

►►—CmsConfig help—◀◀

### Пример для клиента Linux

Введите из каталога /opt/tivoli/tsm/cms/bin следующую команду:

./CmsConfig help

### Пример для клиента Windows

Введите указанную ниже команду из каталога C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin:

CmsConfig help

### Дополнительные возможности компонента служба управления клиентами:

По умолчанию, компонент IBM Spectrum Protect служба управления клиентами собирает информацию только из файлов журналов клиента. Чтобы инициировать другие действия клиента, можно получить доступ к API Representational State Transfer (REST), включенному в компонент служба управления клиентами.

Разработчик API может создать приложения REST, чтобы инициировать следующие действия клиента:

- Запросить и обновить файлы опций клиента (например, файл `dsm.sys` на клиентах Linux и файл `dsm.opt` на клиентах Linux и Windows).
- Запросить состояние демона client acceptor и планировщика IBM Spectrum Protect.
- Создать резервные копии файлов и восстановить файлы для клиентского узла.
- Расширить возможности компонента служба управления клиентами с использованием сценариев.

Подробную информацию о службе управления клиентами REST API смотрите в публикации Client Management Services REST API Guide (Руководство по REST API служб управления клиента).



---

## Глава 13. Деинсталляция Центра операций

Центр операций можно деинсталлировать любым из следующих методов: графический мастер, командная строка в режиме консоли или режим без вывода сообщений.

---

### Деинсталляция Центра операций при помощи графического мастера

Центр операций можно деинсталлировать при помощи графического мастера IBM Installation Manager.

#### Процедура

1. Откройте IBM Installation Manager.  
Открыть IBM Installation Manager можно из меню **Пуск**.
2. Щелкните по **Деинсталлировать**.
3. Выберите опцию для Центр операций и нажмите на **Далее**.
4. Щелкните по **Деинсталлировать**.
5. Щелкните по **Готово**.

---

### Деинсталляция Центра операций в режиме консоли

Чтобы деинсталлировать Центр операций из командной строки, запустите программу деинсталляции IBM Installation Manager из командной строки, указав параметр для режима консоли.

#### Процедура

1. В каталоге, в котором установлен IBM Installation Manager, перейдите в следующий подкаталог:  
`eclipse\tools`  
Например:  
`C:\Program Files\IBM\Installation Manager\eclipse\tools`
2. В каталоге `tools` введите следующую команду:  
`imcl.exe -c`
3. Для деинсталляции введите 5.
4. Выберите деинсталляцию в группе пакетов IBM Spectrum Protect.
5. Введите N (Next - Далее).
6. Выберите деинсталляцию пакета компонента Центр операций.
7. Введите N (Next - Далее).
8. Введите U (Uninstall - Деинсталляция).
9. Введите F (Finish - Готово).

### Деинсталляция Центра операций в режиме без вывода сообщений

Чтобы деинсталлировать Центр операций в режиме без вывода сообщений, запустите программу деинсталляции IBM Installation Manager из командной строки, указав параметры для режима без вывода сообщений.

#### Прежде чем начать

Вы можете использовать файл ответов, чтобы задать входные данные для деинсталляции сервера Центр операций в режиме без вывода сообщений. IBM Spectrum Protect содержит пример файла ответов, `uninstall_response_sample.xml`, в каталоге `input` в том месте, куда был распакован пакет установки. Этот файл содержит значения по умолчанию, которые помогут вам избежать ненужных предупреждений.

Чтобы деинсталлировать Центр операций, оставьте заданное значение `modify="false"` для записи Центр операций в файле ответов.

Если вы хотите настроить файл ответов, вы можете изменить опции, содержащиеся в файле. Информацию о файлах ответов смотрите в разделе [Файлы ответов](#).

#### Процедура

1. В каталоге, в котором установлен IBM Installation Manager, перейдите в следующий подкаталог:  
`eclipse\tools`  
Например:  
`C:\Program Files\IBM\Installation Manager\eclipse\tools`
2. В каталоге `tools` введите следующую команду, где *файл\_ответов* - это полное имя файла ответов:  
`imcl.exe -input файл_ответов -silent`  
Пример команды:  
`imcl.exe -input C:\tmp\input\uninstall_response.xml -silent`



---

## Глава 14. Откат к предыдущей версии Центра операций

По умолчанию IBM Installation Manager сохраняет предыдущие версии пакетов для выполнения отката, если с более поздними версиями обновлений, исправлений или пакетов возникает проблема.

### Прежде чем начать

Функция отката доступна только после обновления Центра операций.

### Об этой задаче

Если IBM Installation Manager выполняет откат пакета до предыдущей версии, то текущая версия файлов пакета деинсталлируется, а более ранняя версия переустанавливается.

Чтобы выполнить откат к предыдущей версии Центра операций, IBM Installation Manager необходим доступ к файлам для этой версии. По умолчанию эти файлы сохраняются при каждой очередной установке. Поскольку число сохраненных файлов увеличивается с каждой установленной версией, вам может потребоваться удалять эти файлы из системы в соответствии с расписанием. Однако если вы удаляете эти файлы, вы не сможете выполнить откат на предыдущую версию.

Чтобы удалить сохраненные файлы или изменить ваши предпочтения относительно сохранения этих файлов в будущих установках, выполните следующие действия:

1. В IBM Installation Manager выберите **Файл > Предпочтения**.
2. На странице Предпочтения щелкните по **Файлы для отката** и укажите свои предпочтения.

### Процедура

Чтобы выполнить откат к предыдущей версии Центра операций, используйте функцию **Откат** программы IBM Installation Manager.



---

## Часть 3. Приложения



---

## Приложение А. Файлы журнала установки

Если в процессе установки возникают ошибки, то они записываются в файлы журнала, которые находятся в каталоге журналов IBM Installation Manager.

Вы можете просмотреть файлы журнала установки, выбрав **Файл > Просмотреть журнал** в инструменте Installation Manager. Чтобы выполнить сбор этих файлов журнала, выберите **Справка > Экспорт данных для анализа проблем** в инструменте Installation Manager.



---

## Приложение В. Службы, связанные с сервером

При запуске сервера IBM Spectrum Protect в качестве службы другие службы запускаются автоматически. Эти службы связаны с менеджером базы данных, DB2.

С сервером связаны следующие службы:

Имя службы	Назначение	Замечания
TSM <i>экземпляр_сервера</i>	Служба для экземпляра сервера с именем <i>экземпляр_сервера</i> .  Например: TSM Server1	Задайте для этой службы опции запуска и остановки, так чтобы экземпляр сервера запускался автоматически.  Каждый экземпляр сервера работает как отдельная служба.
DB2 - DB2TSM1 - <i>ЭКЗЕМПЛЯР_СЕРВЕРА</i>	Служба DB2 для экземпляра сервера с именем <i>экземпляр_сервера</i> .  Например: DB2 - DB2TSM1 - SERVER1	Эта служба автоматически запускается при запуске экземпляра сервера. Служба DB2 не останавливается автоматически при остановке службы сервера.  В системе существует одна из этих служб для каждой службы экземпляра сервера, запущенного в системе.
DB2 Governor (DB2TSM1)	Служба DB2, создаваемая во время установки и необходимая для всех экземпляров сервера.	Не изменяйте опции для этой службы.
DB2 License Server (DB2TSM1)	Служба DB2, создаваемая во время установки и необходимая для всех экземпляров сервера.	Не изменяйте опции для этой службы.
DB2 Management Server (DB2TSM1)	Служба DB2, создаваемая во время установки и необходимая для всех экземпляров сервера.	Не изменяйте опции для этой службы.
DB2 Remote Command Server (DB2TSM1)	Служба DB2, создаваемая во время установки и необходимая для всех экземпляров сервера.	Не изменяйте опции для этой службы.





---

## Приложение С. Специальные возможности для семейства продуктов IBM Spectrum Protect

Специальные возможности помогают пользователю с физическими недостатками, например, с ограниченной подвижностью или с недостатками зрения, с успехом пользоваться продуктами информационных технологий.

### Обзор

Продукты семейства IBM Spectrum Protect поддерживают следующие основные специальные возможности:

- Работа с использованием только клавиатуры
- Операции с использованием программы для чтения информации с экрана

Семейство продуктов IBM Spectrum Protect использует новейший стандарт W3C, WAI-ARIA 1.0([www.w3.org/TR/wai-aria/](http://www.w3.org/TR/wai-aria/)), чтобы обеспечить соответствие разделу US Section 508 ([www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards)) и рекомендациям по доступности веб-содержимого (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 ([www.w3.org/TR/WCAG20/](http://www.w3.org/TR/WCAG20/))). Чтобы воспользоваться преимуществами специальных возможностей, возьмите последний выпуск вашей программы чтения информации с экрана и последний веб-браузер, поддерживаемый продуктом.

Документация по продукту в центре знаний IBM включена для поддержки специальных возможностей. Специальные возможности центра знаний IBM описаны в разделе Специальные возможности справки по центру знаний IBM ([www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasenotes.html?view=kc#accessibility](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasenotes.html?view=kc#accessibility)).

### Управление при помощи клавиатуры

Для управления этим продуктом используются стандартные комбинации клавиш.

### Информация об интерфейсе

В пользовательских интерфейсах нет содержимого, которое бы мигало 2-55 раз в секунду.

В пользовательских веб-интерфейсах правильное воспроизведение содержимого и подходящий для работы режим основаны на каскадных таблицах стилей. Приложение обеспечивает пользователям со слабым зрением эквивалентный способ использовать параметры системного дисплея, включая высококонтрастный режим. Можно управлять размером шрифта, используя параметры устройства или веб-браузера.

В пользовательских веб-интерфейсах есть навигационные отметки WAI-ARIA, которые позволяют быстро переходить к функциональным областям в приложении.

### Программное обеспечение поставщиков

В семейство продуктов IBM Spectrum Protect включены программы некоторых поставщиков, на которые не распространяется лицензионное соглашение IBM. IBM не делает никаких заявлений относительно специальных возможностей этих продуктов.

За информацией о специальных возможностях этих продуктов обращайтесь к их поставщикам.

## **Связанная информация о специальных возможностях**

Помимо стандартной консультативно-справочной службы IBM и веб-сайтов поддержки у IBM есть две телефонные службы ТТУ для использования глухими или слабо слышащими заказчиками с целью получения доступа к службам продаж и поддержки:

Служба ТТУ  
800-IBM-3383 (800-426-3383)  
(в Северной Америке)

Дополнительную информацию об обязательствах, которые IBM принимает на себя в отношении поддержки специальных возможностей, смотрите на сайте IBM Accessibility(IBM - Специальные возможности) ([www.ibm.com/able](http://www.ibm.com/able)).

---

## Замечания

Эта публикация разрабатывалась для продуктов и услуг, предлагаемых в США. Материалы на других языках можно получить в IBM. Однако для доступа к копии продукта или версии продукта вы должны быть владельцем копии или версии.

IBM может не предлагать описанные продукты, услуги и возможности в других странах. Сведения о продуктах и услугах, доступных в настоящее время в вашей стране, можно получить в местном представительстве IBM. Любые ссылки на продукты, программы или услуги IBM не означают явным или неявным образом, что можно использовать только продукты, программы или услуги IBM. Разрешается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права IBM на интеллектуальную собственность. Однако при этом пользователь сам несет ответственность за оценку и проверку работы с другими (не IBM) продуктами, программами и услугами.

Компания IBM может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данного документа. Получение этого документа не означает предоставления каких-либо лицензий на эти патенты. Запросы относительно лицензий направляйте по адресу:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

По поводу лицензий, связанных с использованием наборов двухбайтных символов (DBCS), обращайтесь в отдел интеллектуальной собственности IBM в вашей стране или направьте запрос в письменной форме по адресу:

*Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan*

КОРПОРАЦИЯ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В некоторых законодательствах для определенных сделок подобные оговорки не допускаются, таким образом, это утверждение может не относиться к вам.

В данной информации могут встретиться технические неточности или типографские опечатки. В публикацию время от времени вносятся изменения, которые будут отражены в следующих изданиях. Фирма IBM может в любое время без уведомления вносить изменения и усовершенствования в продукты и программы, описанные в этой публикации.

Любые ссылки в этой публикации на сайты, не принадлежащие IBM, приведены только для удобства и никоим образом не означают их поддержки. Материалы на этих сайтах не входят в число материалов по данному продукту IBM, и весь риск пользования этими сайтами несете вы сами.

IBM оставляет за собой право на использование и распространение любой предоставленной вами информации любыми способами, какие сочтет приемлемыми, не принимая на себя никаких обязательств перед вами.

Если обладателю лицензии на данную программу понадобятся сведения о возможности: (i) обмена данными между независимо разработанными программами и другими программами (включая данную) и (ii) совместного использования таких данных, он может обратиться по адресу:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

Такая информация может быть предоставлена при соблюдении определенных положений и условий и, возможно, за определенную плату.

Лицензированная программа, описанная в данном документе, и все лицензированные материалы, доступные с ней, предоставляются IBM на условиях IBM Customer Agreement (Соглашения IBM с заказчиком), Международного соглашения о лицензиях на программы IBM или эквивалентного соглашения.

Показанные здесь данные производительности получены в определенных условиях. Реальные результаты могут быть другими.

Информация о продуктах других компаний (не IBM) получена от поставщиков этих продуктов, из их опубликованных объявлений или из иных общедоступных источников. IBM не производила тестирование этих продуктов и никак не может подтвердить информацию о их точности работы и совместимости, а также прочие заявления относительно продуктов других компаний (не IBM). Вопросы о возможностях продуктов других компаний (не IBM) следует направлять поставщикам этих продуктов.

В этой публикации содержатся примеры данных и отчетов, используемых при выполнении текущих служебных задач. Чтобы проиллюстрировать эти задачи с максимальной наглядностью, в примерах используются имена физических лиц, названия компаний, фирм и продуктов. Все эти имена и названия вымышлены, и любое их сходство с реальными именами и адресами полностью случайно.

#### ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО КОПИРОВАНИЯ:

В этом документе содержатся примеры прикладных программ на языках программирования, которые иллюстрируют методы программирования для различных операционных платформ. Вы имеете право копировать, изменять и распространять эти примеры программ в любой форме без уплаты вознаграждения фирме IBM в целях разработки, применения, сбыта или распространения прикладных программ, соответствующих интерфейсу прикладных программ операционной системы, для которой предназначены эти примеры. Эти примеры не были тщательно протестированы при всех возможных условиях. Поэтому IBM не может гарантировать их надежность, пригодность и функционирование. Пробные

программы предоставляются по принципу 'как есть', без какой-либо гарантии. IBM не несет ответственности ни за какой ущерб, возникший в результате использования примеров программ.

Каждая копия программ примеров или программ, созданных на их основе, должна содержать следующее замечание об авторских правах: © (название вашей компании) (год). Части этого кода построены на основе примеров программ IBM Corp. © Copyright IBM Corp. \_введите год или годы\_.

## **Товарные знаки**

IBM, логотип IBM и [ibm.com](http://ibm.com) - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки International Business Machines Corporation, зарегистрированные во многих странах. Прочие названия продуктов и услуг могут быть товарными знаками IBM или других компаний. Текущий список товарных знаков IBM смотрите на веб-странице "Copyright and trademark information" (Информация об авторских правах и товарных знаках) ([www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)).

Adobe - зарегистрированный товарный знак Adobe Systems Incorporated в США и/или в других странах.

Linear Tape-Open, LTO и Ultrium - товарные знаки HP, IBM Corp. и Quantum в США и в других странах.

Intel и Itanium - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки Intel Corporation или ее филиалов в США и/или других странах.

Linux - зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) в США и/или других странах.

Microsoft, Windows и Windows NT - товарные знаки Microsoft Corporation в США и/или в других странах.

Java и все товарные знаки и логотипы на основе Java - это товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки Oracle и/или аффилированных компаний Oracle.

SoftLayer - зарегистрированный товарный знак SoftLayer, Inc., компания IBM.

UNIX - зарегистрированный товарный знак The Open Group в США и других странах.

## **Положения и условия для документации по продукту**

Разрешения на использование этих публикаций предоставляются при соблюдении нижеприведенных положений и условий.

### **Применимость**

Указанные условия и положения добавляются ко всем условиям для веб-сайта IBM.

### **Личное использование**

Вы можете воспроизводить эти публикации для своего личного некоммерческого использования при условии, что при этом будут соблюдены все замечания об имущественных правах. Не разрешается распространять, воспроизводить или составлять производные работы на основе данных публикаций или их частей без выраженного согласия IBM.

### **Коммерческое использование**

Вам предоставляется право воспроизводить эти публикации исключительно в пределах своего предприятия при условии, что будут воспроизведены все замечания об авторских правах. За пределами вашего предприятия вам запрещается распространять эти публикации, полностью или по частям, демонстрировать их или создавать из них производные продукты без явного на то согласия от IBM.

**Права** За исключением прав, явным образом предоставляемых настоящим разрешением, никаких иных разрешений, лицензий и прав, ни явных, ни подразумеваемых, в отношении публикаций и любой содержащейся в них информации, данных, программ или иной интеллектуальной собственности, не предоставляется.

IBM оставляет за собой право отозвать разрешения, предоставленные этим документом, если, по мнению IBM, использование публикаций наносит ущерб IBM или, как это установлено IBM, вышеприведенные инструкции не соблюдаются должным образом.

Вам не разрешается скачивать, экспортировать или повторно экспортировать эту информацию иначе, чем в полном соответствии с правилами и нормативами, включая все законы и правила Соединенных Штатов об экспорте.

IBM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ КАСАТЕЛЬНО СОДЕРЖИМОГО ЭТИХ ПУБЛИКАЦИЙ. ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ) ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ РЫНОЧНОЙ ПРИГОДНОСТИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

### **Замечания о политике конфиденциальности**

В программных продуктах IBM, включая программы как решения служб ("Программные предложения"), могут использоваться cookies или другие технологии для сбора информации по использованию продукта, чтобы помочь конечному пользователю в работе, настроить взаимодействия с конечным пользователем или для иных целей. Во многих случаях предложения ПО не собирают информацию, позволяющую идентифицировать личность. Некоторые наши предложения ПО могут помочь вам собрать информацию, позволяющую идентифицировать личность. Если данное предложение ПО использует cookies для сбора информации, позволяющей идентифицировать личность, то ниже будет приведена конкретная информация об использовании cookies в этом предложении.

Настоящее предложение ПО не использует cookies или иные технологии для сбора информации, позволяющей идентифицировать личность.

Если конфигурации, внедренные для этого Предложения относительно программ, обеспечивают вам, как заказчику, возможность собирать информацию, позволяющую идентифицировать личность, от конечных пользователей через cookies и другие технологии, вы должны обратиться за местной юридической рекомендацией о том, существуют ли какие-либо законы, применимые к такому сбору данных, включая все требования относительно предоставления замечаний и согласований.

Дополнительную информацию об использовании в этих целях различных технологий, включая cookies, смотрите на странице политики конфиденциальности IBM по адресу: <http://www.ibm.com/privacy>, и в заявлении IBM об электронной

конфиденциальности (IBM's Online Privacy Statement) по адресу:  
<http://www.ibm.com/privacy/details>, в разделе, озаглавленном "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" (Cookies, веб-маяки и другие технологии), а также в документе "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" ((Программные продукты IBM и заявление о конфиденциальности программ как услуг) по адресу:  
<http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.





---

## Глоссарий

Есть глоссарий с терминами и определениями для семейства продуктов IBM Spectrum Protect.

См. IBM Spectrum Protect - Глоссарий.

Глоссарии для других продуктов IBM смотрите на веб-странице Терминология IBM.



---

# Индекс

## A

API 69

## B

BACKUP DB, команда 69

## D

DB2, каталоги 51

DSMSERV FORMAT, команда 68

dmserv.v6lock 77

## G

GSKit

версия 7 100

версия 8 100

удаление версии 7 100

## H

HTTPS 143, 144, 147

пароль для файла доверенного хранилища 126, 149

## I

IBM Installation Manager 27, 126

деинсталляция 114

IBM Spectrum Protect

деинсталляция 111

в режиме без вывода сообщений 112

использование графического мастера установки 111

использование командной строки в режиме консоли 112

изменения, коснувшиеся сервера

Версия 8.1 vii

обновление

8.1 87

V6.3 до V8.1 87

V7.1 до V8.1 87

пакеты установки 53

установки 54, 55

IBM Spectrum Protect в AIX

обновление

V8.1 87

IBM Spectrum Protect, настройка 71

IBM Spectrum Protect, пакеты исправлений 81

ID администратора 125

ID пользователя 60

ID пользователя экземпляра 49

Installation Manager 27, 126

каталог журналов 179

iPad

отслеживание среды хранения 150

## K

KILL, команда 77

## P

Passport Advantage 53

## R

Remote Execution Protocol (REXEC) 63

REXEC 63

rollback 48, 49

Центр операций 175

## S

Secure Sockets Layer 143, 144, 147

Secure Sockets Layer (SSL)

Transport Layer Security (TLS) 67

связь с использованием 67

SET DBRECOVERY 77

SSL 143, 144, 147

пароль для файла доверенного хранилища 126, 149

SSL (Secure Sockets Layer)

Transport Layer Security 67

связь с использованием 67

## T

TCP/IP

версия 4 66

версия 6 66

задать опции 66

TLS 144, 147

Transport Layer Security (TLS) 67

## U

URL

Центр операций 150

## W

Windows

возврат к предыдущей версии в кластере 103

требования к системе 25

## A

автономный режим 76

администратор мониторинга 125

активация

сервер (server)

Windows 71

активация опций сервера 65

активный журнал

выбор технологии хранения 21

требования к пространству 33

Английский (США) 58

аппаратное обеспечение сервера

варианты технологии хранения 21

контрольный список для компьютера сервера 4

аппаратное обеспечение сервера *(продолжение)*  
    контрольный список для пулов хранения на диске 19  
архивный журнал  
    выбор технологии хранения 21  
    требования к пространству 33  
архивный журнал сервера  
    контрольный список для дисков 10

## Б

база данных  
    name 49  
    выбор технологии хранения 21  
    резервные копии 77  
    установка 68  
база данных сервера  
    каталоги 7  
    контрольный список для дисков 7  
    опции реорганизации 70  
    пути хранения 7

## В

веб-сервер  
    запуск 150  
    остановка 150  
возврат к предыдущей версии  
    кластер Windows 103  
временное дисковое пространство 32  
временное исправление 81  
временное пространство 32  
время  
    обновление сервера 88  
выбор технологии хранения 21

## Г

группа 60  
группа пакетов 27, 126

## Д

дедупликация данных (data deduplication)  
    влияние при возврате к прежней версии сервера 101  
Деинсталлировать  
    IBM Installation Manager 114  
деинсталляция 113  
    служба управления клиентами 156  
деинсталляция и переустановка 113  
дисковые системы  
    выбор 21  
    классификация 21  
    контрольный список для активного журнала 10  
    контрольный список для базы данных сервера 7  
    контрольный список для журнала восстановления  
        сервера 10  
    пулы хранения на диске 19  
домашний каталог 64  
драйвер устройств IBM Spectrum Protect, устанавливаемый  
    пакет v  
драйвер устройств, IBM Spectrum Protect v

## Ж

журнал восстановления (recovery log)  
    пространство резервного архивного журнала 47  
    установка 68  
журнал восстановления сервера  
    контрольный список для дисков 10  
журнал операций сервера  
    контрольный список для дисков 10  
журнал установки 54, 55

## З

запуск  
    сервер (server) 71  
        автономный режим 76  
        режим обслуживания 76  
    служба управления клиентами 156  
защищенная связь 143, 144, 147

## И

имена, рекомендации  
    ID пользователя экземпляра 49  
    имя базы данных 49  
    имя сервера 49  
    каталоги для сервера 49  
    экземпляр сервера 49  
Именованные каналы 67  
исправления 53

## К

как вернуться к предыдущей версии сервера 101  
каталог архивного журнала 60  
каталог общих ресурсов 27, 126  
каталоги  
    DB2 51  
    имена сервера 49  
    установка по умолчанию 51  
    устройства 51  
    языки 51  
каталоги базы данных 60  
каталоги установки  
    Центр операций  
        Installation Manager 126  
каталоги установки по умолчанию 51  
каталоги экземпляра 60  
каталоги, экземпляр 60  
клавиатура 183  
Класс устройств DISK  
    выбор технологии хранения 21  
    контрольный список для дисковых систем 19  
Класс устройств FILE  
    выбор технологии хранения 21  
    контрольный список для дисковых систем 19  
кластерная среда  
    DB2 103  
    обновление сервера в Windows  
        V6.3 или V7.1 до V8.1 95  
        от V6.1 до V8.1 97  
    обновление сервера до V8.1 94  
    применение пакета Fix Pack к серверу V8 83  
кластерная среда Windows  
    применение пакета Fix Pack к серверу V8 83  
команда db2icrt 64

- команда HALT 77
- Команда REGISTER LICENSE 77
- команды
  - DSMSERV FORMAT 68
  - административные, SET DBRECOVERY 77
- команды DB2 107
- команды администрирования
  - HALT 77
  - REGISTER LICENSE 77
- команды, администрирование
  - HALT 77
  - REGISTER LICENSE 77
- компоненты
  - устанавливаемые v
- контрольный список
  - планирование пространства для сервера 28
- конфигурация
  - Центр операций 118
- конфигурация API 69
- конфигурация кластера 103
- конфигурирование 59, 61, 64
  - Подчиненный сервер 139
  - протоколы связи 65
  - хаб-сервер 138
  - Центр операций 138
- конфигурирование Центра операций
  - для управления клиентом 155
- конфигурирование экземпляра сервера 61
- конфигурирование, вручную 61, 64
- конфигурирование, мастер 61, 62

## Л

- лицензии
  - устанавливаемый пакет v
- лицензия, IBM Spectrum Protect 77

## М

- мастер 59
- мастер установки 54
- менеджер базы данных 32, 69
- менеджер базы данных (DB2TSM1) 181
- место на диске 25
- мобильное устройство
  - отслеживание среды хранения 150
- мониторинг
  - Журналы 79
- мониторинг состояния 118

## Н

- настройка
  - Центр операций 118
- несколько серверов
  - обновление
    - несколько серверов 78
- новые функции vii
- номер порта
  - Центр операций 126, 150

## О

- обзор
  - Центр операций 115, 117

- обновить 58, 135
- обновление
  - сервер
    - V6.3 до V8.1 87
    - V7.1 до V8.1 87
    - до 8.1 87
  - сервер (server)
    - предполагаемое время 88
- обновление в AIX
  - сервер
    - V8.1 87
- обновление Центр операций 115
- ограничения
  - служба управления клиентами 123
- оповещения
  - отправка по электронной почте 139
- оповещения по электронной почте 139
  - временная приостановка 141
- опции
  - запуск сервера 71
  - связи 65
- опции, клиент
  - SSLTCPADMINPORT 67
  - SSLTCPSPORT 66
  - TCPADMINPORT 66
  - TCPSPORT 66
  - TCPWINDOWSIZE 66
- Опция LANGUAGE 57, 58
- опция SSLTCPADMINPORT 67
- опция SSLTCPSPORT 66
- Опция TCPNODELAY 66
- Опция TCPSPORT 66
- Опция TCPWINDOWSIZE 66
- остановка
  - сервер (server) 77
  - служба управления клиентами 156
- остановка сервера 77

## П

- пакет 27, 126
- пакеты исправлений 81
- пакеты установки 53
  - Центр операций 131
- пароль
  - файл доверенного хранилища Центра операций 126, 149
- пароль администратора 125
- пароль для защищенной связи 126
- первые шаги 59
- переводы 57
- планирование мощностей
  - требования к пространству базы данных
    - начальный размер 29
    - оценка на основе числа файлов 30
    - оценки на основе емкости пула хранения 32
  - требования к пространству журнала восстановления
    - активные и неактивные журналы 33
    - активный журнал, зеркальная копия 46
- планирование, емкость
  - требования к пространству базы данных
    - начальный размер 29
    - оценка на основе числа файлов 30
    - оценки на основе емкости пула хранения 32
  - требования к пространству журнала восстановления 33
    - активный журнал, зеркальная копия 46
- поддержка языков 58
- Поддержка языков консоли 57

- Подчиненный сервер 118
  - добавление 139
- пользовательская конфигурация
  - служба управления клиентами 157
- предложение 27, 126
- проверка обязательных компонентов
  - Центр операций 117
- проверка установки
  - служба управления клиентами 154
- производительность
  - наилучшие подходы к конфигурированию 23
  - Центр операций 118
- производительность диска
  - контрольный список для активного журнала 10
  - контрольный список для базы данных сервера 7
  - контрольный список для журнала восстановления сервера 10
  - контрольный список для пулов хранения на диске 19
- пространство резервного архивного журнала
  - описание 47
- протокол Transport Layer Security 144, 147
- публикации vi
- пулы хранения 19
  - выбор технологии хранения 21
  - как вернуться к предыдущей версии сервера 101

## Р

- разрешение связи клиент-сервер 65
- режим консоли 55
- режим обслуживания 76
- резервные копии
  - база данных 77
- репозиторий 27, 126

## С

- сайт поддержки IBM Spectrum Protect 53
- сводная информация о дополнениях
  - Версия 8.1 vii
- сервер
  - обновление
    - V6.3 до V8.1 87
    - V7.1 до V8.1 87
    - до 8.1 87
- сервер (server)
  - до обновления
    - важность подготовительных шагов 101
  - запуск
    - автономный режим 76
    - режим обслуживания 76
  - запуск как службы
    - конфигурация 72
    - процедура 74
  - оптимизация производительности 3
  - остановка 77
  - после обновления
    - как вернуться к предыдущей версии сервера 101
    - рекомендации по присвоению имен серверам 49
- сервер AIX
  - обновление
    - V8.1 87
- сервер Windows 63
- сервер,
  - активация 71
  - запуск 71

- сервер, *(продолжение)*
  - конфигурирование 71
- сервер, IBM Spectrum Protect
  - опции 66
  - остановка 77
- серверная лицензия 77
- сервисные обновления 81
- служба управления клиентами
  - CmsConfig addlog 164
  - CmsConfig addnode 160
  - CmsConfig discover 158
  - CmsConfig help 170
  - CmsConfig list 169
  - CmsConfig remove 167, 168
  - CmsConfig setopt 162
  - CmsConfig setsys 163
  - REST API 171
  - деинсталляция 156
  - добавить каталог файла журнала 164
  - добавить определение узла 160
  - дополнительные возможности 171
  - задать путь файла опций клиента 162
  - задать путь файла системных опций клиента 163
  - запуск и остановка 156
  - конфигурирование для пользовательской установки клиента 157
  - конфигурирование Центра операций 155
  - показать конфигурацию 169
  - проверка установки 154
  - сбор диагностической информации 151
  - требования и ограничения 123
  - удалить имя узла 167, 168
  - установка 151
    - в режиме без вывода сообщений 153
  - утилита CmsConfig 157
  - Центр операций
    - просмотр файлов журнала клиента 151
- службы
  - запуск сервера как службы Windows
    - конфигурация 72
    - процедура 74
- службы Windows
  - запуск сервера
    - конфигурация 72
    - процедура 74
  - Сервер IBM Spectrum Protect 181
  - создание
    - вручную 74
- службы в системах Windows
  - DB2 181
  - менеджер базы данных (DB2TSM1) 181
  - сервер (server) 181
- создание экземпляра сервера 59, 61
- специальные возможности 183
- способы связи
  - TCP/IP 66
  - Именованные каналы 67
  - конфигурирование 65
- справочная информация, команды DB2 107

## Т

- текст экрана входа в систему
  - Центр операций 142
- технические изменения vii
- требования
  - служба управления клиентами 123

- требования для установки 25
- требования к аппаратным средствам
  - IBM Spectrum Protect 25
- требования к операционной системе
  - Центр операций 122
- требования к памяти 25
- требования к программному обеспечению
  - IBM Spectrum Protect 25
- требования к ресурсам
  - Центр операций 118
- требования к системе
  - Центр операций 117, 118, 122, 123

## У

- узлы клиентов
  - как вернуться к предыдущей версии сервера
    - затрагиваемые данные 101
- управление учетными записями пользователей 63
- устанавливаемые компоненты v
- установка
  - база данных 68
  - графический пользовательский интерфейс
    - использование 54
  - журнал восстановления (recovery log) 68
  - использование командной строки в режиме консоли
    - использование 55
  - минимальные требования для 25
  - пакеты исправлений 81
  - поддержка устройства 53
  - сервер (server) 3, 53
  - служба управления клиентами 151
  - Центр операций 131
  - что нужно знать в первую очередь 3
- установка без вывода сообщений
  - IBM Spectrum Protect 56
- установка сервера
  - в режиме без вывода сообщений 56
- установка сервера IBM Spectrum Protect 56
- установка Центр операций 115
- утилита CmsConfig
  - addlog 164
  - addnode 160
  - remove 167, 168
  - setopt 162
  - setsys 163
  - обнаружение 158
  - служба управления клиентами 157
  - список 169
  - справка 170
- учетная запись Local System 72

## Ф

- файл client-configuration.xml 154, 157
- файл доверенного хранилища 144, 147
  - сброс пароля 149
  - Центр операций 126
- файлы журналов
  - установки 179
- физические недостатки 183
- функции перевода 57

## Х

- хаб-сервер 118
  - конфигурирование 138

## Ц

- Центр знаний vi
- Центр знаний IBM vi
- Центр операций v
  - Chrome 122
  - Firefox 122
  - ID администратора 125
  - IE 122
  - Internet Explorer 122
  - Safari 122
  - SSL 143, 144, 147
  - URL 150
  - веб-сервер 150
  - деинсталляция 173
    - в режиме без вывода сообщений 174
    - использование графического мастера 173
    - использование командной строки в режиме консоли 173
  - идентификационные данные для установки 126
  - как открыть 138, 150
  - каталог установки 126
  - конфигурирование 138
  - номер порта 126, 150
  - обзор 117
  - обновление 115, 135
  - откат к предыдущей версии 175
  - пакеты установки 131
  - пароль для защищенной связи 126, 149
  - Подчиненный сервер 118, 139
  - проверка обязательных компонентов 117
  - текст экрана входа в систему 142
  - требования к веб-браузеру 122
  - требования к компьютеру 118
  - требования к операционной системе 122
  - требования к системе 117
  - требования языка 123
  - установка 115, 131
    - в режиме без вывода сообщений 132
    - использование графического мастера 131
    - использование командной строки в режиме консоли 132
  - хаб-сервер 118

## Э

- экземпляр сервера 61, 64
- экземпляр сервера, создание 64
- экземпляры сервера
  - именование 49
  - рекомендации по присвоению имен серверам 49

## Я

- языки
  - по умолчанию 58
- языковой пакет 58
- языковые пакеты 57









Номер программы: 5725-W98  
5725-W99  
5725-X15

Напечатано в Дании