

IBM

@server

iSeries

DDS 解説書: 印刷装置ファイル

バージョン 5







@server

iSeries

**DDS 解説書: 印刷装置ファイル**

バージョン 5

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

原 典： RZAK-D000-01

iSeries

DDS Reference: Printer Files

Version 5

発 行： 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2002.8

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体\*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注\* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、  
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 2001, 2002. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2002

# 目次

「DDS 解説書: 印刷装置ファイル」について . . . . .	vii
「DDS 解説書: 印刷装置ファイル」の対象読者 . . . . .	vii
DDS 情報で使用されている表記規則および用語 . . . . .	vii
トピックの印刷 . . . . .	vii
V5R2 での新規の DDS 情報 . . . . .	viii
<b>第 1 章 印刷装置ファイルの定義 . . . . .</b>	<b>1</b>
印刷装置ファイルの定位置項目 (1~44 桁目) . . . . .	2
順序番号 (印刷装置ファイルの 1~5 桁目) . . . . .	3
仕様書タイプ (印刷装置ファイルの 6 桁目) . . . . .	3
注記 (印刷装置ファイルの 7 桁目) . . . . .	3
条件 (印刷装置ファイルの 7~16 桁目) . . . . .	3
名前または仕様のタイプ (印刷装置ファイルの 17 桁目) . . . . .	4
予約済み (印刷装置ファイルの 18 桁目) . . . . .	4
名前 (印刷装置ファイルの 19~28 桁目) . . . . .	4
参照 (印刷装置ファイルの 29 桁目) . . . . .	5
桁数 (印刷装置ファイルの 30~34 桁目) . . . . .	6
データ・タイプ (印刷装置ファイルの 35 桁目) . . . . .	7
小数点以下の桁数 (印刷装置ファイルの 36~37 桁目) . . . . .	8
使用目的 (印刷装置ファイルの 38 桁目) . . . . .	9
位置 (印刷装置ファイルの 39~44 桁目) . . . . .	9
<b>第 2 章 印刷装置ファイルのキーワード項目 (45~80 桁目) . . . . .</b>	<b>13</b>
印刷装置の記述で AFP(*YES) を必要とするキーワード . . . . .	13
印刷装置ファイルの ALIAS (別名) キーワード . . . . .	15
印刷装置ファイルの BARCODE (バーコード) キーワード . . . . .	16
印刷装置ファイルの BLKFOLD (ブランク改行) キーワード . . . . .	24
印刷装置ファイルの BOX (ボックス) キーワード . . . . .	25
印刷装置ファイルの CDEFNT (コード化フォント名) キーワード . . . . .	29
印刷装置ファイルの CHRID (文字識別コード) キーワード . . . . .	31
印刷装置ファイルの CHRSIZ (文字サイズ) キーワード . . . . .	33
印刷装置ファイルの COLOR (カラー) キーワード . . . . .	34
印刷装置ファイルの CPI (1 インチ当り文字数) キーワード . . . . .	37
印刷装置ファイルの CVTDTA (データ変換) キーワード . . . . .	40
印刷装置ファイルの DATE (日付) キーワード . . . . .	43
印刷装置ファイルの DATFMT (日付形式) キーワード . . . . .	44
印刷装置ファイルの DATSEP (日付区切り記号) キーワード . . . . .	46
印刷装置ファイルの DFNCHR (文字の定義) キーワード . . . . .	47
再定義するコード・ポイントの選択 . . . . .	56
ドット・マトリックス . . . . .	56
ドット・マトリックス内の印刷されるドットの指定 . . . . .	57
印刷装置ファイルの DFT (省略時値) キーワード . . . . .	60
印刷装置ファイルの DLTEDT (編集削除) キーワード . . . . .	61
印刷装置ファイルの DOCIDXTAG (文書索引タグ) キーワード . . . . .	62
印刷装置ファイルの DRAWER (用紙入れ) キーワード . . . . .	63
印刷装置ファイルの DTASTMCMD (データ・ストリーム・コマンド) キーワード . . . . .	65
印刷装置ファイルの DUPLEX (両面印刷) キーワード . . . . .	66
印刷装置ファイルの EDTCDE (編集コード) キーワード . . . . .	67
印刷装置ファイル内の OS/400 編集コード . . . . .	68

印刷装置ファイル内のユーザー定義の編集コード	70
印刷装置ファイルの EDTWRD (編集語) キーワード	71
印刷装置ファイル内の編集語の構成部分	72
印刷装置ファイル内の編集語の本体の構成	72
印刷装置ファイル内の編集語の状況の構成	73
印刷装置ファイル内の編集語の拡張部分の形式	73
印刷装置ファイルの ENDPAGE (ページ終了) キーワード	75
印刷装置ファイルの ENDPAGGRP (ページ・グループ終了) キーワード	76
印刷装置ファイルの FLTFIXDEC (浮動小数点数から固定小数点数へ) キーワード	77
印刷装置ファイルの FLTPCN (浮動小数点の精度) キーワード	78
印刷装置ファイルの FNTCHRSET (フォント文字セット) キーワード	78
印刷装置ファイルの FONT (フォント) キーワード	81
I 印刷装置ファイルの FONTNAME (フォント名) キーワード	84
印刷装置ファイルの FORCE (強制) キーワード	89
印刷装置ファイルの GDF (グラフィックス・データ・ファイル) キーワード	89
印刷装置ファイルの HIGHLIGHT (強調表示) キーワード	93
印刷装置ファイルの INDARA (標識域) キーワード	94
印刷装置ファイルの INDTXT (標識テキスト) キーワード	94
印刷装置ファイルの INVDTAMAP (データ・マップの呼び出し) キーワード	95
印刷装置ファイルの INVMMAP (媒体マップの呼び出し) キーワード	96
印刷装置ファイルの LINE (線) キーワード	97
印刷装置ファイルの LPI (行 / インチ) キーワード	101
印刷装置ファイルの MSGCON (メッセージ固定情報) キーワード	102
印刷装置ファイルの OUTBIN (出力ビン) キーワード	103
印刷装置ファイルの OVERLAY (オーバーレイ) キーワード	104
印刷装置ファイルの PAGNBR (ページ番号) キーワード	108
印刷装置ファイルの PAGRTT (ページの回転) キーワード	109
印刷装置ファイルの PAGSEG (ページ・セグメント) キーワード	111
印刷装置ファイルの POSITION (位置) キーワード	114
印刷装置ファイルの PRTQLTY (印刷品質) キーワード	116
印刷装置ファイルの REF (参照) キーワード	117
印刷装置ファイルの REFFLD (フィールド参照) キーワード	118
印刷装置ファイルの SKIPA (印刷後スキップ) キーワード	119
印刷装置ファイルの SKIPB (印刷前スキップ) キーワード	120
印刷装置ファイルの SPACEA (印刷後スペース) キーワード	121
印刷装置ファイルの SPACEB (印刷前スペース) キーワード	122
I 印刷装置ファイルの STAPLE (ステープル) キーワード	122
印刷装置ファイルの STRPAGGRP (ページ・グループ開始) キーワード	124
印刷装置ファイルの TEXT (テキスト) キーワード	125
印刷装置ファイルの TIME (時刻) キーワード	125
印刷装置ファイルの TIMFMT (時刻形式) キーワード	126
印刷装置ファイルの TIMSEP (時刻区切り記号) キーワード	127
印刷装置ファイルの TRNSPY (透過) キーワード	128
印刷装置ファイルの TXTRTT (テキスト回転) キーワード	129
印刷装置ファイルの UNDERLINE (下線) キーワード	131
印刷装置ファイルの ZFOLD (Z 折り返し) キーワード	132
<b>付録 A. DDS の CODE128 文字セット</b>	<b>135</b>
<b>付録 B. 印刷装置ファイルの UCS-2 レベル 1 に関する考慮事項</b>	<b>137</b>
UCS-2 データを使用する印刷装置ファイルの定位置項目に関する考慮事項	137
UCS-2 データを使用する印刷装置ファイルのキーワードに関する考慮事項 (45~80 桁目)	138

CCSID (コード化文字セット識別コード) キーワード . . . . .	138
<b>付録 C. 印刷装置ファイルの DBCS に関する考慮事項</b> . . . . .	<b>141</b>
DBCS を使用する印刷装置ファイルの定位置項目に関する考慮事項. . . . .	141
桁数 (30~34 桁目) . . . . .	141
データ・タイプまたはキーボード・シフト (35 桁目) . . . . .	141
小数点以下の桁数 (36~37 桁目) . . . . .	141
DBCS を使用する印刷装置ファイルのキーワードに関する考慮事項. . . . .	142
CHRSIZ (文字サイズ) キーワード . . . . .	142
DFNLIN (線の定義) キーワード. . . . .	143
IGCALTTYP (代替データ・タイプ) キーワード . . . . .	145
IGCANKCNV (英数字から DBCS への変換) キーワード. . . . .	146
IGCCDEFNT (DBCS コード化フォント) キーワード . . . . .	147
IGCCHRRTT (DBCS 文字の回転) キーワード. . . . .	149
DBCS データを含む印刷装置ファイルの記述に関する追加考慮事項. . . . .	150
<b>索引</b> . . . . .	<b>151</b>





---

## 「DDS 解説書: 印刷装置ファイル」について

本書は、外部記述が可能な印刷装置ファイルのデータ記述仕様 (DDS) のコーディングに必要な参照情報を記載しています。

---

### 「DDS 解説書: 印刷装置ファイル」の対象読者

本書は、iSeries サーバーをご使用になるプログラマーの方を対象にしています。

---

### DDS 情報で使用されている表記規則および用語

- キーワード とは、機能を識別する名前のことです。
- パラメーター とは、キーワードの中で括弧間に示される引き数のことであって、キーワードで指定する機能を変更するために使用する値または値のセットを識別するものです。
- 値 とは、パラメーターに使用する実際の値のことです。
- キーワードの説明の中で、この (当該) フィールド またはこの (当該) レコード様式 という表現は、現在定義しているフィールドまたはレコード様式を意味します。
- これはファイル・レベルまたはレコード・レベル・キーワードで、... という表現は、そのキーワードがファイル・レベルまたはレコード・レベルでだけ有効であるということを意味します。
- キーワードを指定する という表現は、あるファイルに関する DDS で、そのキーワードをコーディングすることを意味します。これに対して、キーワードが選択される またはキーワードが効力を持っているとき という表現は、いずれも、アプリケーション・プログラムから出力命令または入力命令が出されたときに、条件 (たとえば、1 つまたは複数のオプション標識) が満たされていることを意味します。
- 現行のソース または定義中のソース という表現は、1 つのファイルの記述を形成する DDS 全部を意味します。
- 画面の例では、文字フィールドは全桁 X で、数字フィールドは全桁 N で示されています。
- 5250 ワークステーション機能とは、パーソナル・コンピューターが 5250 表示装置のように実行し、iSeries サーバーの機能を使用できるようにする OS/2<sup>®</sup> コミュニケーション・マネージャーの機能です。
- 論理ファイル には、結合論理ファイル、単一樣式論理ファイル、および複数様式論理ファイルが含まれます。
- ページ とは、画面上で情報を上下に動かすことを意味します。ロール もページと同じ意味です。ページ・キー はロール・キー と同じ意味です。PAGEDOWN キーワードは ROLLUP キーワードと同じです。PAGEUP キーワードは ROLLDOWN キーワードと同じです。

---

### トピックの印刷

PDF バージョンを表示またはダウンロードするには、DDS 解説書: 印刷装置ファイル (約 758 KB または 162 ページ) を選択します。


#### PDF ファイルの保管

ご使用のワークステーション上に PDF ファイルを保管して表示または印刷できるようにする手順は、次のとおりです。

1. ブラウザーで PDF ファイルを右マウス・ボタンでクリックする (上記のリンクを右マウス・ボタンでクリックする)。

2. 「名前を付けて保存」をクリックする。
3. PDF ファイルを保管する先のディレクトリーを指定する。
4. 「保存」をクリックする。

### Adobe Acrobat Reader のダウンロード

これらの PDF ファイルの表示または印刷に Adobe Acrobat Reader が必要である場合は、Adobe 社の Web サイト ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html))  からコピーをダウンロードできます。

---

## V5R2 での新規の DDS 情報

このトピックの PDF バージョンを印刷する方法が追加されました。vii ページの『トピックの印刷』を参照してください。

### 技術上の変更

2 次元バーコードのサポートについて記述している、BARCODE キーワードの追加情報

変数名に対するサポートを記述する、CDEFNT、FONT、FNTCHRSET、および IGCCDEFNT キーワードの追加情報。

新規の FONTNAME キーワード の説明の追加。


新規の STAPLE キーワード の説明の追加。

---

## 第 1 章 印刷装置ファイルの定義

このトピックでは、印刷装置ファイルのデータ記述仕様 (DDS) の 1~44 桁目に入力する際の規則と記入例を示します。

印刷装置ファイルに DDS キーワードを指定する際の規則については、13 ページの『第 2 章 印刷装置ファイルのキーワード項目 (45~80 桁目)』を参照してください。

印刷装置タイプ別の有効な DDS キーワードについては、Printer Device Programming (印刷装置プログラミング, SD88-5073)  を参照してください。

印刷装置ファイルを定義するためには、各項目を次の順序で指定します。

1. ファイル・レベル項目 (任意指定)
2. レコード・レベル項目
3. フィールド・レベル項目

各ファイルには少なくとも 1 つのレコード様式を指定してください。1 つの印刷装置ファイルに指定できるレコード様式の最大数は 1024 です。また、1 つのレコード様式あたりのフィールドの最大数は 32 767 です。1 つのレコード様式内の名前のあるすべてのフィールドとすべての標識の桁数を合計した最大値は、32 767 バイトです。

注: ファイル名は、DDS ではなく、印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF) コマンドにより指定してください。

次の一般情報については、「DDS 解説書: 概念」を参照してください。

- ファイル・レベル、レコード・レベル、およびフィールド・レベルの説明 (概要のトピック)。
- 完全な印刷装置ファイルの例 (例のトピック)。
- DDS キーワードの指定に関する構文規則。

2 ページの図 1 に印刷装置ファイルのコーディング例を示します。

```

|...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
00010A* PRINTER FILE CODING EXAMPLE
00020A*
00030A      R TITLER                SKIPB(3)
00040A      FLD1                    40      47SPACEA(2) UNDERLINE
00050A  30  FLD2                    40      47SPACEA(2) UNDERLINE
00060A*
00070A      R AUTHORR
00080A      66'by'
00090A      FIELD1                 40      47SPACEB(1)
00100A      50DFT('Task Force I')
00110A  31      SPACEA(1)
00120A  31
00130A  31      FIELD2                 40      47
00140A*
00150A      R PUBR                    SKIPB(58)
00160A      47'Published by Department'
00170A      DEPT                    3  0      +1
00180A      47DATE EDTCDE(Y)
00190A      SPACEB(1)
00200A N15
00210A0 32 33 34      47TIME
00220A      SPACEB(1)
      A

```

図 1. 印刷装置ファイルのコーディング例

---

## 印刷装置ファイルの定位置項目 (1～44 桁目)

この節では、印刷装置ファイルについて、データ記述仕様 (DDS) の最初の 44 桁をコーディングする方法を説明します。仕様書の後半部分のコーディング方法については、13 ページの『第 2 章 印刷装置ファイルのキーワード項目 (45～80 桁目)』を参照してください。

次の定位置項目について説明します。

- 順序番号 (1～5 桁目)
- 仕様書タイプ (6 桁目)
- 注記 (7 桁目)
- 条件 (7～16 桁目)
- 名前または仕様のタイプ (17 桁目)
- 予約済み (18 桁目)
- 名前 (19～28 桁目)
- 参照 (29 桁目)
- 桁数 (30～34 桁目)
- データ・タイプ (35 桁目)
- 小数点以下の桁数 (36～37 桁目)
- 使用目的 (38 桁目)
- 位置 (39～44 桁目)

図 1 は、印刷装置ファイルに関するいくつかの定位置項目を示しています。

## 順序番号 (印刷装置ファイルの 1~5 桁目)

この欄には、仕様書の各行の順序番号を指定します。順序番号はオプションで、文書化の目的にのみ使用されます。

## 仕様書タイプ (印刷装置ファイルの 6 桁目)

この仕様書が DDS であることを示すために、この欄に A を入力します。仕様書コードはオプションで、文書化の目的にのみ使用されます。

## 注記 (印刷装置ファイルの 7 桁目)

7 桁目にアスタリスク (\*) を入力すると、その行は注記行として取り扱われます。注記テキストの記入には 8~80 桁目を使用します。ブランク行 (7~80 桁目に文字がまったく指定されていない行) も、注記として扱われます。注記行は DDS のどこにでも入れることができ、ソース・ファイルにだけ保管されます。注記行は、コンパイル用コンピューター印刷出力には印刷されますが、展開コンパイル用コンピューター印刷出力には印刷されません。

## 条件 (印刷装置ファイルの 7~16 桁目)

この欄にはオプション標識 (01~99 の 2 桁の番号) を指定します。プログラムは、標識をオン (16 進数 F1) またはオフ (16 進数 F0) にセットすることによって、フィールドまたはキーワードを選択します。

2~9 個の標識を AND により結び付けて 1 つの条件にすることができます。この場合、フィールドまたはキーワードが選択されるためには、AND 関係にある標識がすべて条件を満たしていなければなりません (すなわち、N が指定されていればオフに、N が指定されていなければオンにならなければなりません)。

**注:** フィールドまたはキーワードは、指定する最後の (または唯一の) 標識のセットと同じ行に指定しなければなりません。

1 つの条件について最高 9 つの標識を、そして 1 つのフィールドまたはキーワードについて最高 9 つの条件を指定することができます。したがって、9 つの条件でそれぞれ 9 つずつの標識を使用すれば、最高 81 個の標識を指定することができます。

1 つのフィールドまたはキーワードについてのいくつかの条件を OR で結んで、OR 関係をつくることができます。OR 関係では、条件のどれか 1 つでも満たされれば、フィールドまたはキーワードは選択されます。

**注:** OR 関係を形成する個々の条件は、単独の標識であっても、またいくつかの標識を AND で結んだものであってもかまいません。すなわち、いくつかの標識を AND で結んで条件をつくり、そのような条件をさらに OR で結ぶことにより、プログラムにさまざまな形でフィールドまたはキーワードを選択させることができます。

条件は次のような値を入力することによって指定します。

### 7 桁目 (AND)

AND 条件をつくるために 4 つ以上の標識が必要な場合には、標識を DDS 上の次の行以降の同じ欄に指定します。AND 条件の継続を示すためには、2 行目以降の 7 桁目に A を指定してもよいのですが、この A は省略時値なので、7 桁目をブランクのままにしておいても差し支えありません。

### 7 桁目 (OR)

OR 関係にある複数の条件を指定する場合には、各条件をそれぞれ新しい行から書き始め、最初の

条件以外のすべての条件については、7 桁目に 0 を指定しなければなりません。最初の条件に 0 を指定した場合には、警告メッセージが出て、この行はブランクとして処理されます。

#### 8、11、14 桁目 (NOT)

ある条件を満たすために、標識がオンではなくオフであることが必要な場合には、その標識の直前の桁 (8 桁目、11 桁目、または 14 桁目) に N を指定します。

#### 印刷装置ファイル内で複数のフィールドに条件を設定する場合

フィールドについて条件を設定するさいには、そのフィールドの名前 (または固定情報) と最後の (または唯一の) 標識は同じ行に指定しなければなりません。フィールドについて 1 つまたは複数のキーワードを指定した場合、条件が適用されるのはそのフィールドだけで、キーワードには適用されません。そのフィールドが出力操作の対象として選択されなかった場合には、キーワードにどのような条件が設定されていても、そのフィールドについて指定されたキーワードはすべて無効になります。たとえば、2 ページの図 1 では、標識 30 がオフであれば、SPACEA および UNDERLINE は効力を持ちません。

1 つまたは複数のキーワードについて条件を設定したい場合には、最後の (または唯一の) 標識はその (またはそれらの) キーワードと同じ行に指定しなければなりません。2 行以上にわたるキーワードに条件を適用したい場合には、キーワードの継続を指定して、標識がすべてのキーワードに適用されるようにする必要があります。

### 名前または仕様のタイプ (印刷装置ファイルの 17 桁目)

19~28 桁目に指定する名前のタイプを示す値をこの欄に入力します。印刷装置ファイルの有効な値は次のとおりです。

項目 意味

R レコード様式名

ブランク

フィールド名

2 ページの図 1 に、名前のタイプのコーディング例が示されています。

名前のタイプの詳細については、『名前 (印刷装置ファイルの 19~28 桁目)』を参照してください。

### 予約済み (印刷装置ファイルの 18 桁目)

この欄はどのファイル・タイプにも適用されません。注記のテキストの記入に使用する場合を除き、この欄はブランクにしておいてください。

### 名前 (印刷装置ファイルの 19~28 桁目)

この欄には、レコード様式名またはフィールド名を指定します。

DDS 内でレコード名またはフィールド名を指定する際に適用される規則については、「DDS 解説書: 概念」を参照してください。

名前は 19 桁目から始まっていなければなりません。

2 ページの図 1 に、レコード様式名とフィールド名のコーディング例が示されています。



## 印刷装置ファイル内のレコード様式名

17 桁目に R を指定した場合には、19～28 桁目に指定した名前はレコード様式名になります。印刷装置ファイルの場合は複数のレコード様式を指定することができますが、同一ファイル内では各レコード様式名は固有の名前でなければなりません。印刷装置ファイルの場合には、レコード様式を完全なものにするためにはフィールド名または固定情報フィールドも指定しなければなりません。

## 印刷装置ファイル内のフィールド名

17 桁目をブランクのままにした場合には、19～28 桁目に指定する名前はフィールド名になります。フィールド名は、レコード様式内で固有の名前でなければなりません。

## 印刷装置ファイル内の固定情報フィールド

固定情報フィールドは、名前のないフィールドです (19～28 桁目はブランクでなければなりません)。固定情報フィールドの指定については、次の規則があります。

- 39～44 桁目にフィールドの位置を指定する場合、17～38 桁目はブランクでなければなりません。
- POSITION キーワードを指定した場合、17～44 桁目はブランクでなければなりません。
- オプション標識 (7～16 桁目) を用いて、フィールドの条件設定ができます。
- 固定情報フィールドに POSITION キーワードを指定した場合を除き、レコードに対して BOX、ENDPAGE、GDF、LINE、OVERLAY、または PAGSEG のいずれかのキーワードを指定したレコード様式に、固定情報フィールドを指定することはできません。
- 固定情報自体は、次のいずれかの固定情報フィールド・キーワードを用いて 45～80 桁目に指定します。
  - 明示的な DFT キーワード (DFT キーワードとともに、値をアポストロフィで囲んで指定します)
  - 暗黙の DFT キーワード (DFT キーワードなしで、値をアポストロフィで囲んで指定します)
  - DATE キーワード (値を指定しないもの。DATE キーワードの説明を参照してください)
  - TIME キーワード (値を指定しないもの。TIME キーワードの説明を参照してください)
  - PAGNBR キーワード (値を指定しないもの。PAGNBR キーワードの説明を参照してください)
  - MSGCON キーワード (メッセージ記述、メッセージ・ファイル、ライブラリー名、およびメッセージ記述の桁数を指定します。MSGCON キーワードの説明を参照してください)
- 固定情報フィールドについては、EDTCDE キーワードまたは EDTWRD キーワードは、DATE、TIME、または PAGNBR キーワードも併せて指定する場合に限り、指定することができます。

固定情報フィールドの場所を指定する際に (39～44 桁目) 行番号を使用すると、フィールドを任意の順序で指定できます。行番号を使用しない場合には、印刷される順序のとおりフィールドを指定しなければなりません。

固定情報フィールドに対して POSITION キーワードを指定した場合、固定情報のキーワードが DDS ソースのフィールドの先頭となります。したがって、固定情報フィールドに関連した POSITION キーワードや他のキーワードは、固定情報フィールドのキーワードと同じ行、または後続の行に指定する必要があります。

## 参照 (印刷装置ファイルの 29 桁目)

29 桁目に R を指定すれば、以前に定義した名前付きのフィールド (参照フィールド) の属性を定義中のフィールドに複写することができます。(ここに R を指定しない場合には、個々のフィールド属性を指定しなければなりません。) たとえば、外部記述ファイルのフィールドを参照することにより、データベース・ファイルをもとにした報告書を印刷することができます。

参照機能を使用する場合には、参照フィールド名が参照元のフィールド名と同じであっても、参照フィールド名を指定しなければなりません。(REF キーワードまたは REFFLD キーワードで指定することによって、以前に作成されたデータベース・ファイル内のフィールドを参照フィールド名にすることができます。)参照されるフィールド属性には、フィールドの桁数、データ・タイプ、および小数点以下の桁数のほか、ALIAS、FLTPCN、TEXT、DATFMT、DATSEP、TIMFMT、TIMSEP、および編集キーワードがあります。

参照フィールド名が定義中のフィールドと同じである場合には、29 桁目に R を指定し、19~28 桁目に定義中のフィールドの名前を指定します。参照フィールド名が定義中のフィールドと同じでない場合には、REFFLD キーワードで参照フィールドの名前を指定します。

ファイル・レベルおよびレコード・レベルの場合は、29 桁目はブランクでなければなりません。

参照フィールドの定義されているファイルの名前は、REF キーワードまたは REFFLD キーワードのパラメーター値として指定することができます。OS/400 プログラムがどのようにして参照フィールドを見つけるかについては、REF キーワードおよび REFFLD キーワードの説明、および「DDS 解説書: 概念」のトピック『DDS ファイルの REF キーワードおよび REFFLD キーワードの指定方法』を参照してください。

以前に定義されたフィールド (参照フィールド) の属性のすべてを複写したくないという場合には、複写したくない属性を、定義中のフィールドに次のように指定します。

- 編集キーワード (EDTCDE および EDTWRD) を一時変更するためには、定義中のフィールドに対して EDTCDE または EDTWRD を指定します。これらのキーワードを削除したい場合には、定義中のフィールドに対して DLTEDT を指定します。
- 印刷装置ファイルでは、参照フィールドについて妥当性検査キーワード (CHECK、COMP、RANGE、VALUES) が指定されていても、それは無視されます。

仕様の一部を指定変更した場合、その他の仕様がその影響を受けることがあります。

- 定義中のフィールドについて、データ・タイプ、フィールド桁数、または小数点以下の桁数の値を指定した場合には、参照フィールドの編集キーワードは複写されません。
- 印刷装置ファイルでは、パック 10 進数フィールドおよび 2 進数フィールドは使用できません。したがって、印刷装置ファイルでこれらのタイプのフィールドを参照すると、そのデータ・タイプは、ゾーン 10 進数 (35 桁目が S) に変換されます。

**注:** 印刷装置ファイルの作成後は、参照ファイルを削除または変更しても、印刷装置ファイルのフィールド定義にその影響が及ぶことはありません。参照ファイルに加えた変更を印刷装置ファイルにも組み込みたい場合には、印刷装置ファイルを削除して作成しなおさなければなりません。

## 桁数 (印刷装置ファイルの 30~34 桁目)

名前付きの各フィールドについてフィールド桁数を指定します。(ただし、フィールド桁数を参照フィールドから複写する場合は必要ありません。)指定する桁数は、このフィールドを対象とした出力操作のさいに、ユーザーのプログラムから渡されるデータのバイト数を表します。(フィールドを編集する場合には、関連の編集コードまたは編集語に基づいて、フィールドの印刷桁数が決定されます。)2 ページの図 1 に、フィールド桁数のコーディング例が示されています。

ゾーン 10 進数の最大桁数は 31 です。データ記述仕様でのフィールドの最大桁数は 32 767 文字です。フィールドが用紙サイズを超えてしまうようなフィールド桁数を指定した場合には、警告診断メッセージが表示されます。単精度の浮動小数点数フィールドの最大桁数は 9 桁、倍精度の浮動小数点数フィールドの最大桁数は 17 桁です。



参照フィールドを使用する場合には、新しい値または桁数の増減を指定することによって、参照される桁数を指定変更することができます。桁数を増やすためには +n (n は増加桁数) を指定し、桁数を減らすためには -n (n は減少桁数) を指定します。たとえば、+4 を指定したとすれば、そのフィールドは参照フィールドより 4 桁長くなります。フィールド桁数は小数点以下の桁数を変更せずに指定変更することができます。

桁数を指定する場合には、右寄せで指定しなければなりません。先行ゼロは任意指定です。

次の例は、フィールド桁数の指定の正しい例と正しくない例を示しています。FIELD1 は、フィールドの桁数の正しくない指定例を示します。FIELD2 および FIELD3 は、フィールドの桁数の正しい指定例を示します。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5
00010A          FIELD1      7
  A
00020A          FIELD2      7
  A
00030A          FIELD3    R  +7

```

浮動小数点数フィールドの場合には、30～34 桁目に指定した桁数に 7 桁が加算されます。この追加の 7 桁は、仮数の符号、小数点またはコンマ、指数文字、指数の符号、および指数のための桁数です。

桁数の値を指定した場合には、データベース・ファイル内の対応するフィールドについて指定されているキーワードの一部が、定義中の印刷装置ファイルに組み込まれていないことがあります。詳細は、5 ページの『参照 (印刷装置ファイルの 29 桁目)』を参照してください。

## データ・タイプ (印刷装置ファイルの 35 桁目)

この欄には、フィールドのデータ・タイプを指定します。印刷装置ファイルの場合にこの欄に指定できる値は次のとおりです。

項目	意味
S	ゾーン 10 進数
A	文字
F	浮動小数点数
L	日付
T	時刻
Z	時刻スタンプ

注: O (混用) および G (グラフィック) は、DBCS を使用する DDS 印刷装置ファイルをサポートします。G (グラフィック) データ・タイプは、UCS-2 を使用する DDS 印刷装置ファイルもサポートします。

2 ページの図 1 にデータ・タイプのコーディング例を示してあります。

データ・タイプを指定せず、参照フィールドから複写もしなかった場合には、OS/400 プログラムは省略時値により次の値を割り当てます。

- 小数点以下の桁数 (36～37 桁目) がブランクであれば A (文字)。
- 小数点以下の桁数 (36～37 桁目) が 0～31 の数字であれば S (ゾーン 10 進数)。

**注:**

1. フィールドが整数フィールドであることを指示するためには、37 桁目に 0 を指定します。
2. 単精度の浮動小数点数フィールドの場合は、35 桁目に F を指定します。倍精度を指定したい場合、または前に指定した浮動小数点数フィールドの精度を変更したい場合は、FLTPCN キーワードを使用します。
3. 浮動小数点数値は次の 5 つの部分から成っています。(a) 仮数の符号、(b) 仮数、(c) 指数文字、(d) 指数の符号、および (e) 指数。

仮数の符号は正の値の場合は印刷されません。仮数の桁数は、指定されたフィールド桁数 (30~34 桁目) です。小数点またはコンマの位置は、指定された小数点以下の桁数 (36~37 桁目) によって決まります。指数文字 (E) と指数符号は必ず印刷されます。指数は常に 3 桁です。

浮動小数点数フィールドの印刷桁数は、30~34 桁目に指定した桁数より 7 桁多くなります。この追加の 7 桁は、(a) 仮数の符号、(b) 小数点またはコンマ、(c) 指数文字、(d) 指数の符号、および (e) 3 桁の指数のための桁です。

4. 日付、時刻、および時刻スタンプの制約事項は、以下のとおりです。

これらのデータ・タイプのフィールド桁数 (\*DDS の 30 ~ 34 桁目) はブランクでなければなりません。このフィールド長は、以下の規則によって決まります。

- 日付 (L) の場合、DATFMT キーワードで指定された形式によって、フィールドの桁数が決まります。DATFMT キーワードが指定されていない場合、\*ISO (フィールド桁数 10) が省略時の形式となります。
- 時刻 (T) の場合、TIMFMT キーワードで指定された形式によって、フィールドの桁数が決まります。TIMFMT が指定されない場合の省略時の値 \*ISO を含め、TIMFMT キーワードのすべての形式のフィールド桁数は 8 です。
- 時刻スタンプ (Z) の場合、フィールド桁数は 26 です。

これらのデータ・タイプを指定するフィールドは、印刷時には英数字データとして扱われます。データ・タイプおよびこれらのフィールドに指定されるキーワードにしたがって、データを正しい形式および長さで提供することは、アプリケーション・プログラムで行います。

小数点以下の桁数の欄 (DDS の 36~37 桁目) には、ブランクしか指定できません。

これらのデータ・タイプにはゼロ抑制は行われません。EDTCDE キーワードおよび EDTWRD キーワードは無効であり、符号付き数字フィールドの場合に OS/400 プログラムにより省略時値として行われるゼロ抑制は、数字のみのフィールドについては行われません。

以下のフィールド・レベル・キーワードは、これらのデータ・タイプでは許可されていません。

BARCODE	FLTFIXDEC
BLKFOLD	FLTPCN
DATE	IGCCDEFNT
DFT	IGCCHRRRT
EDTCDE	MSGCON
EDTWRD	PAGNBR
	TIME

## 小数点以下の桁数 (印刷装置ファイルの 36~37 桁目)

この欄は、ゾーン 10 進数フィールドの小数点の位置を指示するため、およびプログラムの中でのそのフィールドのデータ・タイプを指定するために使用します。

この欄を空白のままにしておいた場合には、OS/400 プログラムはそのフィールドのデータ・タイプが文字であると見なします。

この欄に数字を指定した場合には、OS/400 プログラムはそのフィールドのデータ・タイプがゾーン 10 進数であると見なします。指定した数字は小数点以下の桁数を表します。指定できる値は最大 31 であり、フィールドの桁数以下でなければなりません。2 ページの図 1 に、小数点以下の桁数のコーディング例を示してあります。

参照フィールドを使用する場合には、小数点以下の桁数は参照フィールドから取られるので、この欄に指定する必要はありません。参照フィールドから取り出される小数点以下の桁数を指定変更または修正することもできます。

小数点以下の桁数を指定変更する場合には、新しい小数点以下の桁数の値を指定します。小数点以下の桁数を修正したい場合には、増減したい桁数を指定し、その前に正符号 (+) または負符号 (-) を付けます。たとえば、+4 を指定したとすれば、小数点以下の桁数は、参照フィールドにおける小数点以下の桁数より 4 桁多くなります。

注: 高水準言語では、小数点以下の桁数について、桁数および値についての特殊な制限がある場合があります。そのような高水準言語で使用するファイルの場合はその制約に従ってください。

## 使用目的 (印刷装置ファイルの 38 桁目)

この欄には、名前付きフィールドが出力専用またはプログラム - システム間フィールドのいずれであるかを指定します。この欄には、固定情報 (名前のない) フィールドでは入力しないでください。

印刷装置ファイルの有効な値は次のとおりです。

- O または空白: 出力専用
- P: プログラム - システム間 (特殊な出力フィールド)

出力専用フィールドは、プログラムがレコードを印刷する場合に、プログラムからプリンターへデータを渡します。

プログラム - システム間フィールドは、プログラムとシステムの間でデータを渡すために使用する名前付きの数字または英数字の出力専用フィールドです。これは印刷されません。プログラムは、出力操作でフィールドにデータを送ることができますが、データは印刷されません。

次の規則は、プログラム - システム間フィールドに適用されます。

- フィールドには必ず名前が付けられます。
- 位置は無効です。
- 桁数、データ・タイプ、および小数点以下の桁数は他の名前付きフィールドと同様に指定されます。
- プログラム - システム間フィールドは、レコード様式で使用される場合、同じレコード様式内のキーワードのパラメーターとして指定されなければなりません。
- プログラム - システム間フィールドはバッファ内のどこにでも存在することができます。
- プログラム - システム間フィールドで有効なキーワードは、ALIAS、INDTXT、REFFLD、および TEXT だけです。

## 位置 (印刷装置ファイルの 39~44 桁目)

この欄には、定義中のフィールドのページ上での開始位置を指定します。この位置は、行 (39~41 桁目) および桁 (42~44 桁目) により指定します。この指定には次のような条件があります。

- 行番号を使用すれば、フィールドはどのような順序で指定してもかまいません。フィールドは印刷装置ファイルに入れられるさいに行と桁の順序に従って並べかえられます。
- 行番号を使用しない場合には、印刷装置ファイル内で必要なフィールド順序のとおり、DDS でフィールドを指定しなければなりません。
- フィールドまたはスペース / スキップ・キーワードについて条件を設定した場合には、データ記述処理プログラムは、重複フィールドを診断するさいに選択されたものとして、これらのフィールドを取り扱います。
- 複数のフィールドのあるレコード様式について、スキップ / スペース・キーワードの指定されたフィールドを条件付けた場合、またはフィールド・レベルのスキップ / スペース・キーワードを条件付けた場合には、重複フィールドが生じ、診断は行われぬ可能性があるということを示す警告メッセージが表示されます。
- フィールドの桁数、位置、もしくは関連のスキップ / スペース・キーワード、あるいはこれらの組み合わせが原因で用紙のサイズを超過した場合には、警告メッセージが表示されます。
- 指定できる行番号の最大値は 255 です。ページの行数の実際の最大値は、印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF) コマンドの PAGESIZE パラメーターのページ長の値および指定した 1 インチ当たりの行数によって小さくなる場合があります。
- 指定できる桁番号の最大値は 255 です。ページの桁数の実際の最大値は、印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF) コマンドの PAGESIZE パラメーターのページ幅の値、および使用中のフォントで指定されたかまたは暗黙的に定められている 1 インチ当たりの文字数によって決まります。
- オーバーフロー行 (ページの最後の印刷行) は、印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF) コマンド、印刷装置ファイル変更 (CHGPRTF) コマンド、および印刷装置ファイル一時変更 (OVRPRTF) コマンドの OVRFLW パラメーターの値および PAGESIZE パラメーターによって決まります。外部記述ファイルの場合、RPG はページ・オーバーフローを制御することはできません。
- 外部記述ファイルが高水準言語コンパイラにより使用される場合には、フィールドは、DDS に従って出力レコード域内で順序付けされます。言語特有の情報については、該当の高水準言語の解説書を参照してください。フィールドがオーバーラップしている場合には、プリンターは 2 重印刷を行います。印刷装置ファイル作成コマンドにより作成されるコンパイラ印刷出力内の展開原始印刷出力を調べれば、フィールドの桁数および出力バッファ内でのフィールド位置を知ることができます。
- POSITION キーワードが指定されている場合には、これらの位置はブランクでなければなりません。

## 行 (39~41 桁目)

この欄には、ページ上でフィールドが始まる行を指定します。値は右寄せで指定しなければなりません。先行ゼロは任意指定です。行番号は、レコード内の名前付きまたは名前なしのいずれのフィールドについても指定することができます。レコード内の 1 つのフィールドについて行番号を指定した場合には、そのレコード内のすべてのフィールドについて、39~41 桁目に行番号を指定するか、または 42~44 桁目に増分値 (+n) を指定しなければなりません。

レコード・レベルまたはフィールド・レベルでスキップ / スペース・キーワードのいずれかが指定されている場合には、行番号の指定は無効です。ただし、スキップ・キーワードをファイル・レベルで指定した場合には、行番号を指定することができます。(スペース・キーワードはファイル・レベルで使用できません。)

## 桁 (42~44 桁目)

フィールドの開始桁を指定します。この値は、使用中のフォントで指定されたかまたは暗黙指定された、印刷装置ファイルの 1 インチ当たりの文字数の値に基づいて指定します。印刷装置ファイルがフォントに \*DEV D を使用している場合、コード化フォントを使用している場合、またはフォント文字セットを使用している場合は、テキスト・フィールドには、入れたい桁の位置にブランク (x'40') が入れられます。バーコ

ードのようにテキスト・フィールドでないものの場合、暗黙値の 10 CPI が使用されます。プロポーショナル・スペース・フォントを使用すると、配置の整っていない桁が生成される可能性があります。この状況では、定位置キーワードを使用することをお勧めします。値は右寄せで指定しなければなりません。先行ゼロは任意指定です。

レコード内の 1 つのフィールドの位置を指定し、そのフィールドが無視されなければ、そのフィールド内のその後のフィールドの位置は、行番号をブランクのままにし、42~44 桁目 (桁の欄) に増分値 (+n) を指定することにより指定することができます。この増分値は、前のフィールドと定義中のフィールドとの間にとるスペースの数を定義します。増分値は 0 から 99 までの範囲内でなければなりません。増分値を指定する場合は、行番号はブランクにしておかなければなりません。増分値の指定により暗黙にスペース (行送り) 操作が必要になり、しかもレコード様式について行番号が指定されていない場合には、行送りが行われるようにするためにスキップ / スペース・キーワードを使用しなければなりません。

システムは、フィールドの位置の制限幅として、CRTPRTF コマンドで指定されたページ幅を使用します。たとえば、ユーザーはページ幅を 132 として設定します。作成中のレコード様式が、ハードコーディング位置の代わりに参照位置を使用する場合、フィールドは 132 のページ幅で折り返されます。行番号を書式のフィールド上に指定すると、重複フィールドは次の行に折り返されます。行番号を指定しないと、データは同じ行の初めのデータを上書きして折り返されます。

位置が計算されると、実際の値は保管され、ハードコーディングされたかのように扱われます。そのため、フィールドが折り返され、現在 1 行目の 5 桁目にあるとすると、CHGPRTF コマンドを使用してページ幅を増やしたとしても、フィールドはその位置のままです。

図 2 は、この問題とそれに対する 2 つの解決方法を示しています (用紙幅は 132 桁)。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A* POSITION PLUS VALUE CAUSES PRFLD1 TO OVERLAP PRFLD2
A*
A      R PRTOUT          SKIPB(1)
A      PRFLD1          130      1TEXT('START LOC 1,1 END LOC 1,130')
A      PRFLD2          130      +2TEXT('OVERLAPS PRFLD1')
A*
A* SOLUTION 1 TO PREVENT OVERLAP IS TO SPECIFY SPACEA OR SKIPA WITH PRFLD1
A*   OR TO SPECIFY SPACEB OR SKIPB WITH PRFLD2
A*
A      R PRTOUT2         SKIPB(1)
A      PRFLD1A          130      1
A      PRFLD2A          130      +2SPACEB(1)
A*
A* SOLUTION 2 PROVIDES A FUNCTIONAL EQUIVALENT NOT USING SKIP/SPACE
A*
A      R PRTOUT3
A      PRFLD1B          130      1 1
A      PRFLD2B          130      +2
A
```

図 2. 行と桁による位置の指定

CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF コマンドで FOLD(\*YES) を指定した場合には、行の終わりを超えるフィールドは次の行に継続します。この場合、フィールドは行の終わりで切れて次行に続きますが、BLKFOLD キーワードを指定すれば、ブランクが出てきたところで折り返しが生じるようにすることもできます。FOLD(\*NO) が効力を持っている場合には、行の終わりを超えるフィールドは切り捨てられます。



1つの印刷行にどのようなフィールドが印刷されるかは、データ記述仕様によって決まります。データ記述処理プログラムは、ファイル作成時にオーバーラップが生じているかどうかの診断を行います。キーワード、またはオプション付けされたキーワードを含むフィールドは、選択されることが前提となります。したがって、キーワードまたはフィールドが選択されない場合についてのオーバーラップ検査は行われません。図3では、標識01がオンでない限り、オーバーラップするフィールドはありません。標識01がオンの場合には、F1、F3、およびF4がオーバーラップします。このような様式に対しては、フィールドの選択またはスペース / スキップ・キーワードの条件付けが原因で、実行時にフィールドのオーバーラップが生じる可能性があることを示す診断メッセージが送られます。

プリンターによっては、同じ行のフィールドが右から左への順序でDDSで指定されていると、スルーブットが向上する場合があります。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A* OVERLAPPING FIELDS ONLY IF IND 01 IS ON
A*
A      R REC1                SKIPB(1)
A      F1                    1      1
A NO1  F2                    1      1SPACEB(1) SPACEA(1)
A      F3                    1      1
A      F4                    1      1
A NO1  SPACEB(1)
A
```

図3. 重複フィールド

---

## 第 2 章 印刷装置ファイルのキーワード項目 (45～80 桁目)

この節には、印刷装置ファイルの定義のために使用できるキーワードを示してあります。キーワードは、45～80 桁目 (機能欄) に入力します。キーワードの指定に関する一般的な規則については、「DDS 解説書: 概念」を参照してください。

印刷装置ファイルの場合に使用できるキーワードは次のとおりです。

ALIAS	EDTWRD	PAGRIT
BARCODE	ENDPAGE	PAGSEG
BLKFOLD	ENDPAGGRP	POSITION
BOX	FLTFIXDEC	PRTQLTY
CDEFNT	FLTPCN	REF
CHRID	FNTCHRSET	REFFLD
CHRSIZ	FONT	SKIPA
COLOR	FONTNAME	SKIPB
CPI	FORCE	SPACEA
CVTDTA	GDF	SPACEB
DATE	HIGHLIGHT	STAPLE
DATFMT	INDARA	STRPAGGRP
DATSEP	INDTXT	TEXT
DFNCHR	INVDTAMAP	TIME
DFT	INVMAMP	TIMFMT
DLTDT	LINE	TIMSEP
DOCIDXTAG	LPI	TRNSPY
DRAWER	MSGCON	TXTRTT
DTASTMCMD	OVERLAY	UNDERLINE
DUPLEX	OUTBIN	ZFOLD
EDTCDE	PAGNBR	

印刷装置ファイルのキーワードの一部は、印刷装置記述内に AFP(\*YES) の指定を必要とします。詳細は、『印刷装置の記述で AFP(\*YES) を必要とするキーワード』を参照してください。

---

### 印刷装置の記述で AFP(\*YES) を必要とするキーワード

OS/400 V3R1 から、高機能印刷 (AFP™) サブシステムが、印刷サービス機能 (PSF/400) と呼ばれる、OS/400® の別途注文可能な機能として追加されました。

OS/400 オペレーティング・システムには、2 つの個別のサブシステムがあります。元の OS/400 印刷サブシステムは、ライン・プリンターおよび IBM® IPDS™ プリンターと印刷機能のサブセットを引き続きサポートします。すべての IPDS プリンターに対する完全なサポートは、統合 AFP 印刷サブシステムが行います。アプリケーションの出力を処理するのに使用されるプリンター・サブシステムは、ターゲット・プリンターの装置記述により判別されます。DEVTYPE(\*IPDS) および AFP(\*YES) (両方とも印刷装置記述で指定される) として定義されるプリンターのみ、AFP 印刷サブシステムによって制御されます。

特定のキーワードに指定された値に基づいて印刷を行うためには、PSF/400 が必要です。たとえば、DEVTYPE(\*APFDS) で生成されたスプール・ファイルは、PSF/400 によってのみ印刷できます。

以下は、印刷装置ファイルの印刷装置タイプ (DEVTYPE) パラメーターの値が \*AFPDS に指定されている場合の、有効な DDS キーワードの一覧です。このリストには、DDS キーワードに関する制約事項も含まれています。

- ALIAS
- BARCODE
- BOX
- CDEFNT
- CHRID (プリンター常駐のフォントを使用して印刷される出力だけに適用。コード化フォント (CDEFNT) またはフォント文字セットとコード・ページの組み合わせ (FNTCHRSET) が指定されている場合は、CHRID キーワードは無視され、メッセージが出されず)
- CHRSIZ
- COLOR (プリンターがカラー印刷をサポートしていない場合、カラーは無視されます)
- CVTDTA
- DATE
- DATFMT
- DATSEP
- DFT
- DLTEDT
- DOCIDXTAG
- DRAWER
- DTASTMCMD
- DUPLEX
- EDTCDE
- EDTWORD
- ENDPAGE
- ENDPAGGRP
- FLTFIXDEC
- FLTPCN
- FONT
- FORCE
- FNTCHRSET
- GDF
- HIGHLIGHT (プリンター常駐のフォントを使用して印刷される出力だけに適用。コード化フォント (CDEFNT) またはフォント文字セットとコード・ページの組み合わせ (FNTCHRSET) が指定されている場合は、HIGHLIGHT キーワードは無視され、メッセージが出されず)
- IGCCDEFNT
- INDARA
- INDTXT
- INVMMAP
- LINE
- MSGCON



- OVERLAY
- OUTBIN
- PAGNBR
- PAGRTT
- PAGSEG
- POSITION
- PRTQLTY
- REF
- REFFLD
- SKIPA (印刷装置タイプ \*AFPDS を指定したスプール・ファイル内のファイル・レベルでは使用不可)
- SKIPB (印刷装置タイプ \*AFPDS を指定したスプール・ファイル内のファイル・レベルでは使用不可)
- STRPAGGRP
- TEXT
- TIME
- TIMFMT
- TIMSEP
- TXTRTT
- UNDERLINE (zSeries™ サーバーに配布する AFPDS スプール・ファイルを作成する際には、印刷が正しく行われないので DDS の UNDERLINE キーワードを使用してはなりません。)
- ZFOLD

PSF/400 について詳しくは、Printer Device Programming (印刷装置 プログラミング, SD88-5073)  を参照してください。

---

## 印刷装置ファイルの ALIAS (別名) キーワード

このフィールド・レベル・キーワードを使用して、フィールドの別名を指定します。プログラムがコンパイルされるときに、DDS フィールド名の代わりに別名がプログラムに取り込まれます。使用中の高水準言語コンパイラにより、別名を使用しているかどうかを判別されます。ALIAS のサポートの詳細については、該当の高水準言語の解説書を参照してください。

キーワードの形式は次のとおりです。

ALIAS(alternative-name)

ALIAS の命名規則については、「DDS 解説書: 概念」を参照してください。

alternative-name パラメーターは、当該レコード様式の中の他のすべての別名およびすべての DDS フィールド名とは異なる名前であればなりません。重複する名前が見つかった場合には、そのフィールド名または別名についてのエラー・メッセージが出ます。

別名は、DDS 内または他の OS/400 機能で (たとえば、キー・フィールド名として、REFFLD キーワードに指定するフィールド名として、あるいはファイル・コピー (CPYF) コマンドで使用するフィールド名として) 使用することはできません。

## 印刷装置ファイル、ALIAS

ALIAS キーワードの指定されたフィールドを参照した場合、参照元のフィールドにこのキーワードが明示指定されていない限り、ALIAS キーワードが参照元フィールドに複写されます。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

例:

次の例は、ALIAS キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00070A          FIELDA          25A  1 2ALIAS(CUSTOMERNAME)
  A
```

この例では、FIELDA の別名は CUSTOMERNAME です。

---

## 印刷装置ファイルの BARCODE (バーコード) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、フィールドをユーザー指定のバーコードとして印刷するために使用します。BARCODE は、高性能プリンター・データ・ストリーム (IPDS) プリンターについて、および装置タイプ \*IPDS または \*AFPDS が指定された印刷装置ファイルについてのみ有効です。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
| BARCODE(bar-code-ID [height] [[*HRZ | *VRT]
|         [*HRI | *HRITOP | *NOHRI] [*AST | *NOAST]
|         [modifier] [unit-width]
|         [wide/narrow-ratio]
|         [PDF417 data]
|         [Data Matrix data]
|         [Maxicode data]])
```

bar-code-ID は必須パラメーターです。bar-code-ID パラメーターは、10 文字までの特殊英数字、または数値 ID として指定できます。バーコード ID に使用できる特殊値は、17 ページの表 1 にリストされているとおりです。bar-code-ID に数値を指定する場合は、バーコード修飾子パラメーターも指定する必要があります。bar-code-ID と、bar-code-ID がサポートする修飾子については、お使いのプリンターの資料を参照してください。

height パラメーターの指定は任意ですが、これを指定する場合は、キーワードに続く 2 番目のパラメーターとしなければなりません。この高さは、次のいずれかの形式で指定することができます。

- 印刷行数単位で高さを指定する。バーコードの高さとして有効な値は 1~9 行です。
- インチまたは cm 単位で高さを指定する。この方法で高さを指定する場合、有効な形式は (height \*UOM) です。有効な値は、.25~25.40 cm (0.10~10.00 インチ) です。印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF) コマンドの UOM パラメーターが、高さの計測単位を決定します。

バーコードの高さとして指定する値には、バーコードの下の人間の目で読める解釈値は含まれていません。height パラメーターを指定しなかった場合、プリンターでは省略時の高さが使用されます。

最後の 9 つのパラメーター (すべて任意指定) は、どのような順序で指定してもかまいません。これらのパラメーターを使用すれば、BARCODE キーワードによって次のことを指定することができます。

- バーコードを横方向また縦方向に印刷する。省略時は横方向印刷 (\*HRZ) です。
- 人間の目で読めるバーコードの解釈値を組み込むか、または除外する。省略時値では、バーコードの下に人間の目で読める解釈値を組み込みます (\*HRI)。

- 人間の目で読める解釈値を、バーコードの上に印刷するかどうかを指定する (\*HRITOP)。(\*HRITOP のバーコード・サポートはプリンターによって異なるので、個々のプリンターの解説書を参照してください。)
  - 人間の目で読める、CODE3OF9 バーコードの解釈値のまわりにアスタリスクを組み込むか、または除外する。省略時値はアスタリスクの除外 (\*NOAST) です。
  - バーコード修飾子を選択する。これは、16 進数 FF 以外の 1 文字の 16 進数値です。
  - 幅の狭いバーコードの幅 (インチ) を指定する。これは、(\*WIDTH 値) の書式で指定します。式を指定する方法については、「DDS 解説書: 概念」を参照してください。このパラメーターに指定できる値は、0.007~0.208 です。
  - 幅の狭いバーコードに対する広いバーコードの比率を指定する。これは、(\*RATIO 値) の書式で指定します。このパラメーターに指定できる値は、2.00~3.00 です。
- 1 | • 2 次元バーコード PDF417、Maxicode、および Data Matrix に対して、追加のバーコード情報を指定す  
1 | る。これらのバーコードの 1 つしか指定できません。詳細については、2 次元バーコードの指定を参照  
1 | してください。

注: すべてのバーコード幅は次の事柄に依存しています。

- ユーザー DDS の比率パラメーターまたは幅パラメーター
- バーコードの実際のカスタマー・データ
- PEL 密度、ピンなどのプリンター・ハードウェアの制限

幅パラメーターおよび比率パラメーターは、4234 および 4224 のプリンター・モデルの場合は無視されま  
す。

4224 プリンター・モデルについて詳しくは、4224 *Printer Models 1xx and 2xx Product and Programming Descriptions*, GC31-2551 を参照してください。

指定したバーコード ID に適用されない任意指定のパラメーターを指定した場合、プリンターはその任意  
指定パラメーターを無視します。

バーコードを印刷する機能のないプリンターでバーコードを印刷しようとする時、コードの数字はテキスト  
として扱われ、バーコードは印刷できないということを示す診断メッセージが表示されます。

該当のフィールドに対して指定する行および桁は、バーコードの左上隅の位置として使用されます。DDS  
で指定されている行は基線 (文字が印刷される仮想上の線) でバーコードの上の端として使用されるので、  
指定された最下行の下にバーコードが現れます。

次の表に、BARCODE フィールドの有効なデータ・タイプ、フィールド桁数、および数値 ID を示しま  
す。

表 1. 指定できるバーコードの値

バーコード ID	データ・タイプ	フィールド桁数	数値 ID
MSI	S	1~31	2
UPCA	S	11	3
UPCE	S	10	5
UPC2	S	2	6
UPC5	S	5	7
EAN8	S	7	8
EAN13	S	12	9

## 印刷装置ファイル、BARCODE

表 1. 指定できるバーコードの値 (続き)

バーコード ID	データ・タイプ	フィールド桁数	数値 ID
EAN2	S	2	22
EAN5	S	5	23
CODEABAR	A	1~50	13
CODE128	A	1~50	17
CODE3OF9	A	1~50	1
INTERL2OF5	S	1~31	12
INDUST2OF5	S	1~31	10
MATRIX2OF5	S	1~31	11
POSTNET	S	1~31	24
RM4SCC	A	1~50	26
AP4SCC	A	8~39	31
DUTCHKIX	A	1~50	26
JPBC	A	7~50	27
PDF417	A	1~1850	30
MAXICODE	A	1~138	29
DATAMATRIX	A	1~3116	28

次の表に、サポートされるバーコードを示します。

表 2. DDS で指定できるバーコード

BARCODE	コードあたり 桁数	許容文字範囲	生成される省略 時バーコード 修飾子	印刷される省略 時バーコード 修飾子	指定できる バーコード 修飾子
MSI (変更 PLESSEY)	31 <sup>1</sup>	0~9	2 モジュラス 10	なし	01~09
UPC-A	11	0~9	1	なし	00
UPC-E	10	0~9	1	なし	00
UPC-2 数字付加 (UPC-A または E バ ーコードに続かなけ ればならない)	2	0~9	なし	なし	00
UPC-5 数字付加 (UPC-A または E バ ーコードに続かなけ ればならない)	5	0~9	なし	なし	00
EAN-8	7	0~9	1	あり	00
EAN-13	12	0~9	1	あり	00
EAN-2 数字付加 (EAN-8 または 13 バ ーコードに続かなけ ればならない)	2	0~9	なし	なし	00

表 2. DDS で指定できるバーコード (続き)

BARCODE	コードあたり 桁数	許容文字範囲	生成される省略 時バーコード 修飾子	印刷される省略 時バーコード 修飾子	指定できる バーコード 修飾子
EAN-5 数字付加 (EAN-8 または 13 バ ーコードに続かなけ ればならない)	5	0~9	なし	なし	00
INDUST2OF5 または インダストリアル 5 の 2	31	0~9	1	あり	01 02
MATRIX2OF5 または マトリックス 5 の 2	31	0~9	1	あり	01 02
INTERL2OF5 または インターリーブ 5 の 2	31	0~9	1	あり	01 02
CODEABAR	最高 50 文字	0~9、A~D (最初と最後のみ)、 -, ., \$, /, +, および :	1	あり	01 02
CODE128	最高 50 文字	『付録 A. DDS の CODE128 文字セッ ト』を参照	1	なし	01 <sup>2</sup> 02
CODE3OF9 またはコ ード 9 の 3	最高 50 文字	0~9、A~Z (大文字のみ)、 -, ., \$, /, +, %, およびブランク	なし	なし	01 02
POSTNET	最高 31 文字	0~9	1	あり	無視
RM4SCC	最高 50 文字	0~9 A~Z	1	あり	00
AP4SCC	13~39	0~9 A~Z a~z スペース、#	1	あり	01~08
DUTCHKIX	最高 50 文字	0~9 A~Z a~z	1	あり	01
JPBC	最高 50 文字	0~9、A~Z、および -	1	あり	00 01 <sup>3</sup>
I PDF417	最高 1850 文字 <sup>4</sup>	任意の 1 バイト文字	なし	なし	00 01
I MAXICODE	最高 138 文字 <sup>4</sup>	任意の 1 バイト文字	なし	なし	00
I DATAMATRIX	最高 3116 文字 <sup>4</sup>	任意の 1 バイト文字	なし	なし	00

## 印刷装置ファイル、BARCODE

表 2. DDS で指定できるバーコード (続き)

BARCODE	コードあたり 桁数	許容文字範囲	生成される省略 時バーコード 修飾子	印刷される省略 時バーコード 修飾子	指定できる バーコード 修飾子
<p>注:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4234 プリンターでは 14 桁しか使用できません。</li> <li>バーコード修飾子の値 01 は、ある種のプリンターでは無効です。</li> <li>値 01 は、AFP フォントを使って日本の郵便番号を印刷するアプリケーション・プログラムの移行サポートを提供します。フィールドに書き込まれるデータは、AFP フォントで有効な文字でなければなりません。また、アプリケーション・プログラムは開始文字、停止文字、およびバーコード修飾文字を書き込むことも必要です。</li> <li>PDF417 の場合、セキュリティ・レベルに応じて、記号ごとに最高 1850 文字のテキスト文字、または 1108 バイトのバイナリー・データです。記号の仕様を参照してください。Maxicode の場合、エンコード・オーバーヘッドに応じて、記号ごとに最高 93 文字の英数字、または記号ごとに最高 138 文字の英数字です。記号の仕様を参照してください。Data Matrix の場合、データが文字であるか数字であるかに応じて、最高 3116 文字です。記号の仕様を参照してください。</li> </ol>					

CODEABAR フィールドのデータは、A、B、C、または D で始まり、A、B、C、または D で終わってなければなりません。たとえば、A11224455C または D33447799D など。

同じフィールドに、CHRSIZ、CHRID、CVTDTA、DATE、EDTCDE、EDTWRD、FONT、HIGHLIGHT、PAGNBR、TIME、または UNDERLINE キーワードと BARCODE キーワードを同時に指定してはなりません。

IPDS バーコード・コマンドのコーディングについては、CVTDTA キーワードを参照してください。

CHRSIZ キーワードをレコード・レベルで指定した場合、それはそのレコード様式内のすべてのフィールドに適用されます。これらのフィールドのどれかで BARCODE キーワードを使用することはできません。

同じレコード様式で BLKFOLD、CPI、または DFNCHR キーワードと BARCODE キーワードを同時に指定することはできません。

数字フィールドについて BARCODE を指定する場合には、小数点以下の桁数はゼロでなければなりません。

固定情報フィールドについて BARCODE を指定する場合には、有効なバーコード識別コードは CODEABAR、CODE128、および CODE3OF9 であり、また DFT キーワードも暗黙または明示的に指定しなければなりません。

ファイル内で BARCODE を指定する場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*IPDS) または DEVTYPE(\*AFPDS) を指定しなければなりません。

BARCODE が使用できるのは、データ・タイプ S または A の場合だけです (制約条件については 18 ページの表 2 を参照してください)。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

日本の郵便番号 (bar-code-ID = JPBC) は、bar-code-ID パラメーター、バーコード印刷方向パラメーター ([\*HRZ | \*VRT])、およびバーコード修飾子パラメーターだけを使用します。それ以外のすべてのパラメーターには事前に定義された値があるので、パラメーターに入力しても無視されます。



ユーザー指定のバーコード修飾子は、妥当性を検査されないため、バーコード修飾子が無効な場合には、バーコード・エラーが起こることがあります。バーコードと有効なバーコード修飾子について詳しくは、*Intelligent Printer Data Stream™ Reference* を参照してください。

## 2 次元バーコードの指定

2 次元バーコード PDF417、Maxicode、および Data Matrix に対して、追加のパラメーターを指定できません。

**PDF417:** 追加データは、次の形式で指定されます。

```
(*PDF417 row-size number-rows security
 [escape-indicator] [*MACRO(&data-field-name)])
```

### row-size

PDF417 バーコードに対するこの必須パラメーターは、1 行当たりのデータ記号文字数を指定します。有効な値は 1~30 です。

### number-rows

PDF417 バーコードに対するこの必須パラメーターは、行数を指定します。有効な値は 3~90 です。特殊値 \*MIN (minimum) を指定すると、最小限必要な行数を生成するようにプリンターに指示できます。

### security

PDF417 バーコードに対するこの必須パラメーターは、セキュリティー・レベルを指定します。有効な値は 0~8 です。セキュリティー・レベルが高くなるごとに、記号に追加される誤り訂正コード・ワード数が増えます。特定のセキュリティー・レベルでは、いくつかのコード・ワードが欠落または消去されている場合がありますが、記号は回復できます。

### escape-indicator

PDF417 バーコードに対するこの任意指定パラメーターは、バーコード・データ内のバックスラッシュ文字が、PDF417 記号仕様にしながらってエスケープ文字として扱われるかどうかを指定します。エスケープ文字 (バックスラッシュで始まる) は、バーコード・データ内で読取プログラミングの指定を可能にします。escape-indicator の有効な値は、次のとおりです。

- \*NOESCAPE は、バーコード・データ内で検出される各バックスラッシュ文字が、通常のデータ文字として扱われることを指定します。したがって、すべてのエスケープ・シーケンスは無視されます。バーコード・データがイメージ・データまたはバイナリー・データである場合は、\*NOESCAPE を指定してください。escape indicator が指定されない場合、\*NOESCAPE が省略時値です。
- \*ESCAPE は、バーコード・データ内で検出される各バックスラッシュ文字が、PDF417 記号仕様にしながらってエスケープ文字として扱われることを指定します。

### \*MACRO(&data-field-name)

この任意指定パラメーターは、PDF417 Control Block コーディングを指定できるようにします (Uniform Symbology Specification PDF417 の G.2 項で定義)。マクロ・データは、プログラム - システム間フィールドとして指定する必要があります。このフィールドは、BARCODE キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。マクロ・データの長さは、レコード様式の規則によって制限されます。つまり、1 つのレコード様式内の名前のあるすべてのフィールドと標識の桁数を合計した最大値は、32 767 バイトです。データ・タイプは A (文字)、使用目的は P (プログラム - システム間) でなければなりません。

**Maxicode:** 追加データは、次の形式で指定されます。

```
(*MAXICODE symbol-mode [zipper-indicator] [sequence-data])
```

## 印刷装置ファイル、BARCODE

### | symbol-mode

| Maxicode バーコードに対するこの必須パラメーターは、MaxiCode バーコードの `symbol-mode` を指定します。有効な値は 2~6 です。

- | • 2 - 構造化キャリア・メッセージ、数値の郵便番号
- | • 3 - 構造化キャリア・メッセージ、英数字の郵便番号
- | • 4 - 標準コード
- | • 5 - 完全 ECC 記号
- | • 6 - 読み取りプログラム、SEC。データは送信されません。

### | zipper-indicator

| Maxicode バーコードのこの任意指定パラメーターは、ジッパー・パターンおよびコントラスト・ブロックを印刷するかどうかを指定します。 `zipper-indicator` の有効な値は次のとおりです。

- | • `*NOZIPPER` は、ジッパー・パターンがバーコードと一緒に印刷されないことを指定します。 `zipper-indicator` が指定されない場合、`*NOZIPPER` が省略時値です。
- | • `*ZIPPER` は、ジッパー・パターンがバーコードと一緒に印刷されることを指定します。

### | sequence-indicator

| Maxicode バーコードのこの任意指定パラメーターは、このバーコードが構造化された付加部分かどうかを指定します。Maxicode バーコードは、大量のデータをエンコードするために論理的にまとめてリンクすることができます。論理的にリンクされた記号は、同じメディアまたは異なるメディア上に提示でき、スキャンされた後に論理的に再結合されます。Maxicode の順序データは、次の形式の 2 つの部分から構成されます。

| `*SEQUENCE(sequence-indicator total-symbols)`

| `sequence-indicator` は、構造化された付加順序標識を指定します。有効値は 0~8 です。

| `total-symbols` は、構造化された付加記号の合計数を指定します。有効値は 2~8 です。

| **Data Matrix:** 追加データは、次の形式で指定されます。

| `(*DATAMATRIX row-size number-rows [alternate-data-type] [reader]`  
| `[header-trailer] [sequence-indicator])`

| Data Matrix バーコードには、次のパラメーターを次の順序で指定できます。

### | row-size

| Data Matrix バーコードに対するこの必須パラメーターは、行サイズを指定します。Data Matrix バーコードは、正方形記号または長方形記号です。正方形の記号は 10 x 10 から 144 x 144 であり、長方形の記号は 8 x 18 から 16 x 48 です。特殊値 `*DFT` を指定すると、プリンターに記号データの量に基づいて行サイズを選択させることができます。

### | number-rows

| Data Matrix バーコードに対するこの必須パラメーターは、行数を指定します。Data Matrix バーコードは、正方形記号または長方形記号です。正方形の記号は 10 x 10 から 144 x 144 であり、長方形の記号は 8 x 18 から 16 x 48 です。特殊値 `*DFT` を指定すると、プリンターに記号データの量に基づいて行数を選択させることができます。

### | alternate-data-type

| Data Matrix バーコードに対するこの任意指定パラメーターは、定義された記号にデータ・タイプを指定します。有効な値は次のとおりです。

- | • `*USRDEF` は、ユーザー定義の記号であることを指定します。 `alternate-data-type` が指定されない場合、`*USRDEF` が省略時値です。



- \*AIMSTD は、記号が、AIM international によって認定された特定の業界標準に準拠することを指定します。
- \*UCCEAN は、記号が UCC/EAN アプリケーション ID 標準形式に準拠することを指定します。

**reader**

Data Matrix バーコードに対するこの任意指定パラメーターは、このバーコードが、読み取りシステムのプログラミングに使用されるメッセージをエンコードするかどうかを指定します。有効な値は次のとおりです。

- \*DATA は、バーコード・データが提供されることを指定します。 reader 標識が指定されない場合、\*DATA が省略時値です。
- \*RDRPRG は、バーコード読取プログラムのプログラミングに使用されるメッセージが記号に含まれることを指定します。

**header-trailer**

Data Matrix バーコードに対するこの任意指定パラメーターは、バーコード読取プログラムへのヘッダーとトレーラーの指示が含まれるかどうかを指定します。有効な値は次のとおりです。

- \*NO は、ヘッダーもトレーラーも挿入されないことを指定します。 header-trailer 値が指定されない場合、\*NO が省略時値です。
- \*HEADER5 は、バーコード読取プログラムが 05 Macro コード・ワードを挿入することを指定します。
- \*HEADER6 は、バーコード読取プログラムが 06 Macro コード・ワードを挿入することを指定します。

**sequence-indicator**

Data Matrix バーコードのこの任意指定パラメーターは、このバーコードが構造化された付加部分かどうかを指定します。Data Matrix バーコードは、大量のデータをエンコードするために論理的にまとめてリンクすることができます。論理的にリンクされた記号は、同じメディアまたは異なるメディア上に提示でき、スキャンされた後に論理的に再結合されます。Data Matrix の順序データは、次の形式の 3 つの部分から構成されます。

\*SEQUENCE(sequence-indicator total-symbols file-id)

*sequence-indicator* は、構造化された付加順序標識を指定します。有効な値は 1~16 です。

*total-symbols* は、記号の順序で論理的にリンクされる記号の合計数を指定します。有効な値は 2~16 です。

*file-id* は、一連の構造化付加記号に対して 2 バイトの固有のファイル識別子を指定します。file-id を指定する場合、形式は X'nnnn' です。ここで、nnnn は、16 進数の 2 バイトのファイル ID です。

**注:** 構造化付加が指定される場合、header と trailer に \*NO を指定し、reader に \*DATA を指定する必要があります。row-size と number-rows の有効な組み合わせについては、記号の仕様を参照してください。

**2 次元バーコードの EBCDIC - ASCII 間変換**

## 印刷装置ファイル、BARCODE

1 2次元バーコードである PDF417、Maxicode、および Data Matrix は、ASCII バーコードです。システム  
1 は、スプール・ファイルを生成するジョブの CCSID を取り出し、EBCDIC データをコード・ページ 500  
1 に変換します。その後、プリンターは、そのデータをコード・ページ 500 から、該当する ASCII コー  
1 ド・ページに変換します。

1 Maxicode および Data Matrix バーコードは、ISO 8859-1 コード・ページから始まるものと見なされま  
1 す。IBM で相当するものは、ASCII コード・ページ 819 です。ASCII コード・ページ 437 は、PDF417  
1 に使用されます。

### 例:

次の例は、BARCODE キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A          FIELD1      11S  0  2  4BARCODE(UPCA 6)
A          FIELD2      3A   10 6BARCODE(CODE30F9 4 *NOHRI-
A                                     *AST X'02')
A          FIELD3      10S  0  4  5BARCODE(UPCE 6 (*RATIO 2.75) *HRZ +
A                                     X'00' (*WIDTH .02))
A          FIELD4      10A  0  5  5BARCODE(CODEABAR 1 (*RATIO 2.1) +
A                                     *HRITOP)
A                                     6  5'01234567'
A                                     BARCODE(CODE128 2 *HRITOP *HRZ +
A                                     (*WIDTH 0.1) (*RATIO 2) X'01')
A          FIELD5      10A  0 12  5BARCODE(CODEABAR (2.0 *UOM))
A          FIELD6      10S  0 15  5BARCODE(10 X'01')
```

---

## 印刷装置ファイルの BLKFOLD (ブランク改行) キーワード

これは、後続の印刷行に継続する名前付きのフィールドに対して指定するフィールド・レベル・キーワードで、行の終わりではなくブランクの生じたところで改行が行われるようにするために使用します。ブランク改行キーワードが指定されていない場合には、その行は物理印刷行の終わりで折り返されます。

このキーワードにはパラメーターはありません。

BLKFOLD は CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF コマンドで FOLD(\*YES) を指定した場合に限り有効です。FOLD(\*NO) が指定されている場合には、FOLD(\*YES) の指定された CHGPRTF コマンドまたは OVRPRTF コマンドが出されるまでは、BLKFOLD は効力を持ちません。

BLKFOLD を使用した場合、フィールド全体の桁数が増加することはありません。したがって、場合によっては、出力データの一部が切り捨てられることもあります。

BLKFOLD キーワードは、浮動小数点数フィールド (35 桁目が F) には指定することはできません。

BLKFOLD は SCS プリンターだけに限定して使用するようになっています。DEVTYPE(\*IPDS) または DEVTYPE(\*AFPDS) として作成されるファイルで BLKFOLD を指定すると、作成時に警告メッセージが出されます。IPDS プリンター用のキーワード、または高機能印刷™ (AFP) をサポートするキーワードを指定したのと同じレコード様式で、BLKFOLD を指定することはできません。ファイル内のレコード様式のどれかで、SCS プリンター用キーワードと IPDS プリンター用キーワードまたは AFP サポート・キーワードが混在している場合には、そのファイルは作成されません。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。ただし、このキーワードを指定したフィールド (名前付きまたは固定情報) の条件付けにはオプション標識を使用することができます。

### 例:

次の例は、BLKFOLD キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          FIELD1          180A    10 20BLKFOLD
      A
```

## 印刷装置ファイルの BOX (ボックス) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、四角を印刷するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
BOX(first-corner-down | &first-corner-down-field
first-corner-across | &first-corner-across-field
diagonal-corner-down | &diagonal-corner-down-field
diagonal-corner-across | &diagonal-corner-across-field
line-width | &line-width-field
[color value]
[shading])
```

first-corner-down、first-corner-across、diagonal-corner-down、および diagonal-corner-across パラメーターは、ボックスの対角を定義します。すべてのパラメーターが必須です。

コーナー位置パラメーターを、下記に示しているように、定数、プログラム — システム間フィールド、または両方の組み合わせとして指定できます。

```
BOX(1.2 0.5 5.1 6.3 0.2)
```

```
BOX(1.2 &field2 5.1 &field4 0.2)
```

```
BOX(&field1 &field2 &field3 &field4 0.2)
```

first-corner-down パラメーターは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、ボックスの縦方向の開始位置を定義します。有効値は、0～57.790 cm (0～22.750 インチ) です。

first-corner-down パラメーターをプログラム — システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは BOX キーワードと同じレコード様式内になければなりません。それは小数点以下の桁数が 3 で長さが 5、データ・タイプ S (文字)、また使用目的 P (プログラム — システム間) として定義しなければなりません。

first-corner-across パラメーターは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、ボックスの横方向の開始位置を定義します。有効値は、0～57.790 cm (0～22.750 インチ) です。

first-corner-across パラメーターをプログラム — システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは BOX キーワードと同じレコード様式内になければなりません。それは小数点以下の桁数が 3 で長さが 5、データ・タイプ S (文字)、また使用目的 P (プログラム — システム間) として定義しなければなりません。

diagonal-corner-down パラメーターは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、ボックスの縦方向の終了位置を定義します。有効値は、0～57.790 cm (0～22.750 インチ) です。

## 印刷装置ファイル、BOX

diagonal-corner-down パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは BOX キーワードと同じレコード様式内になければなりません。それは小数点以下の桁数が 3 で長さが 5、データ・タイプ S (文字)、また使用目的 P (プログラム - システム間) として定義しなければなりません。

diagonal-corner-across パラメーターは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、ボックスの横方向の終了位置を定義します。有効値は、0~57.790 cm (0~22.750 インチ) です。

diagonal-corner-across パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは BOX キーワードと同じレコード様式内になければなりません。それは小数点以下の桁数が 3 で長さが 5、データ・タイプ S (文字)、また使用目的 P (プログラム - システム間) として定義しなければなりません。

line-width パラメーターは必須で、線の幅を定義します。有効値は、0.001~57.790 cm (0.001~22.750 インチ) です。次の特殊値を指定することもできます。

### 値 線幅

#### \*NARROW

12/1440 インチ (0.008 インチ、0.022 cm)

#### \*MEDIUM

24/1440 インチ (0.017 インチ、0.042 cm)

\*WIDE 36/1440 インチ (0.025 インチ、0.064 cm)

line-width パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは BOX キーワードと同じレコード様式内になければなりません。それは小数点以下の桁数が 3 で長さが 5、データ・タイプ S (文字)、また使用目的 P (プログラム - システム間) として定義しなければなりません。特殊値 \*NARROW、\*MEDIUM、または \*WIDE はプログラム - システム間フィールドを使用して定義することはできません。

### 注:

1. CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターで、first-corner-down、first-corner-across、diagonal-corner-down、diagonal-corner-across、および line-width パラメーター値を測る単位を判別します。パラメーターに指定された値が有効値から外れた場合には、スプール・ファイルの作成時にフラグを付けます。
2. プリンターによっては、プリンターの解像度のため、約 0.004 インチ (0.010 cm) 未満の線は印刷されないことがあります。この場合には、メッセージは出ません。

線の幅はボックスの内側に描かれます。

## カラー

任意指定のカラー・パラメーターを使用すると、線のカラーを指定できます。カラーは、次のいずれかの書式で指定します。

- カラー名方式: (\*COLOR color-name)
- RGB (赤 / 緑 / 青) カラー型: (\*COLOR \*RGB rvalue gvalue bvalue)
- CMYK (シアン / 紫 / 黄 / 黒) カラー型: (\*COLOR \*CMYK cvalue mvalue yvalue kvalue)
- CIELAB カラー型: (\*COLOR \*CIELAB lvalue c1value c2value)
- ハイライト・カラー型: (\*COLOR \*HIGHLIGHT hvalue coverage)

カラー値の指定について詳しくは、COLOR 印刷装置 DDS キーワードを参照してください。

### 陰影付け

任意指定の陰影付けパラメーターを使用すると、ボックスの陰影付けを指定できます。陰影付けは、次の書式で指定します。

(\*SHADE coverage color)

陰影付け濃度 (coverage) は、陰影付けの暗さを指定します。濃度は、陰影付けのパーセンテージに相当する 0~100 の整数として指定します。また、次の特殊値のいずれかを指定することもできます。

\*XLIGHT  
\*LIGHT  
\*MEDIUM  
\*DARK  
\*XDARK

coverage 値を指定しない場合、省略時値は \*MEDIUM です。

color は、陰影付けのカラーを指定します。カラーを指定しない場合は、中間の省略時カラーが印刷に使用されます。カラーは、前述の color パラメーターによる線のカラーの指定と同じ方法で指定します。たとえば、RGB カラー型を使用して濃度とカラーを指定するには、次のように指定します。

(\*SHADE \*MEDIUM (\*COLOR \*RGB rvalue gvalue bvalue))

#### 注:

1. カラーを使用せずに、または基本カラー型を使用してボックスの陰影付けを指定した場合は、IM1 イメージが充てんパターンとして使用されます。240/300/600 ピクセルのプリンターではこのパターンが最適ですが、4224、4234、および 64XX の各プリンターでは不満足な結果になる場合があります。
2. 拡張カラー型 (RGB、CMYK、または CIELAB) を使用してボックスの陰影付けを指定した場合は、IOCA イメージが充てんパターンとして使用されます。IM1 イメージは、これらのカラー型をサポートしません。このパターンを正しく印刷するには、IPDS プリンターが IOCA イメージをサポートしている必要があります。
3. 拡張カラー型を使用してボックスの陰影付けを指定する場合、次のモノクローム IPDS プリンターはハイライト・カラーの指定時にグレースケールをサポートします。

- Infoprint® 60
- Infoprint 62
- Infoprint 2000
- Infoprint 3000
- Infoprint 4000

これらのプリンターの ucode レベルは 8.3 以降でなければなりません。

### BOX キーワードの使用

レコード様式に BOX キーワードが指定された場合には、レコード様式内のすべてのフィールドは POSITION キーワードで配置されなければなりません。詳細は、114 ページの『印刷装置ファイルの POSITION (位置) キーワード』を参照してください。

固定情報フィールドが、BOX キーワードも指定されているレコード様式に指定された場合には、エラー・メッセージが出ます。

ボックスがページの境界を超えた場合には、アプリケーション実行時にエラー・メッセージが出ます。



## 印刷装置ファイル、BOX

ファイルで BOX が指定された場合には、CRTPRTF コマンドの DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

このキーワードをレコードに複数回指定することができます。

BOX は SPACEA、SPACEB、SKIPA、または SKIPB キーワードとともに指定することはできません。

**注:** このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

### 例 1 :

次の例は、BOX キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A      R BOX1      BOX(1.2 0.5 5.1 6.3 0.2)
A*
A      R BOX2      BOX(2 5 5.0 3.33 *WIDE)
A      BOX(0.5 0.1 2.1 2.0 0.09)
A*
A      R BOX3
A 01   BOX(0 0 8.5 11.0 0.5)
A*
A      R BOX4      BOX(1.2 0.5 5.1 6.3 0.2 +
A      (*SHADE 50))
A      R BOX5      BOX(2.5 0.5 5.1 6.3 0.2 +
A      (*COLOR *HIGHLIGHT 3 75)
A
```

**注:** CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターにより、パラメーター値を測る単位が判別されます。

BOX1 は、角の位置が CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンの位置から 1.2 単位下および 0.5 単位横に角の 1 つがあるボックスを印刷します。このボックスの対角は、CRTPRTF コマンドで指定されたマージンの位置から、5.1 単位下および 6.3 単位横に位置します。このボックスの線の幅は 0.2 単位です。

BOX2 は 2 つのボックスを印刷します。初めのボックスは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンの位置から 2 単位下および 5 単位横から始まります。このボックスの対角は、CRTPRTF コマンドで指定されたマージンの位置から 5.0 単位下および 3.33 単位横に位置します。このボックスの線の幅は、特殊値 \*WIDE により判別されます。

2 番目のボックスは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンの位置から 0.5 単位下および 0.1 単位横から始まります。このボックスの対角は、CRTPRTF コマンドで指定されたマージンの位置から 2.1 単位下および 2.0 単位横に位置します。このボックスの線の幅は 0.09 単位です。

BOX3 は標識 01 がオンの時にだけ印刷されます。

BOX4 は、濃度 50%、および陰影付け用の省略時カラーを使用する陰影付けを指定します。


BOX5 は、ハイライト・カラー 3 (プリンターが決定) を 75 % の濃度で使用するよう指定します。

## 例 2 :

次の例は、BOX キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
*
*      R BOX1          BOX(2 3 4 7 0.2)
*
*      R BOX2          BOX(3 5 6 9 0.2)
*
*
```

次の例は、例 2 の DDS コードを使用したボックスの位置を示しています。



## 印刷装置ファイルの CDEFNT (コード化フォント名) キーワード

これはフィールド・レベルまたはレコード・レベル・キーワードで、レコード内の名前付きフィールドまたは固定情報フィールド (1 つまたは複数) を印刷するさいのコード化フォントを指定します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
| CDEFNT([library-name/ | &library-name-field/]
|       coded-font-name | &coded-font-name-field
|       [( *POINTSIZE height-value | &height-value-field
|       width-value | &width-value-field)])
```

| coded-font-name パラメーターは必須で、桁数は 8 文字までです。

## 印刷装置ファイル、CDEFNT

任意指定の library-name パラメーターで、コード化フォント名をさらに修飾することができます。ライブラリー名を指定しない場合には、印刷時にコード化フォント名を探索するために \*LIBL が使用されます。\*LIBL が使用される場合には、要求されたフォントを探索するさいにシステム提供のフォント・ライブラリーがライブラリー・リストに追加されます。IBM 提供のコード化フォント名を表示するには、フォント資源の処理 (WRKFNTRSC) コマンドを使用してコード化フォントを指定します。IBM 提供のコード化フォント名は、すべて文字 X0 から始まります。

library-name パラメーターを使用することにより、コード化フォント名をさらに早く見つけることができます。ただし、文字セットおよびコード化フォント名により定義されたコード・ページを見つけるためには、ライブラリー・リストが使用されます。

次に示すとおり、library-name および coded-font-name は、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

• [library-name/]coded-font-name...

• [library-name/]&field1...

• [&field2/]coded-font-name...

library-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、このフィールドは CDEFNT キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 10、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

coded-font-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、このフィールドは CDEFNT キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 8、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

**注:** アプリケーションが専用リソース (たとえば、フォント、ページ・セグメント、オーバーレイ、またはシステムで配布されたのではない GDF ファイル) を使用する場合には、次の点を注意してください。これらのリソースを参照するさい、\*LIBL を指定するかライブラリー名を指定しない場合には、そのリソースは、スプール・ファイルを作成するアプリケーションが使用しているライブラリー・リストを介して使用できなければなりません。

point-size は、数字フォントをさらに定義するための任意指定のパラメーターで、このパラメーターにはポイント・サイズを指定します。point-size パラメーターは、次の形式で指定します。

(\*POINTSIZ height-value width-value)

height-value は、フォントの高さのポイント・サイズを指定します。width-value は、フォントの幅のポイント・サイズを指定します。フォントのスケールを均等にする場合 (高さと同幅) は、height-value だけを指定できます。height-value を指定せずに width-value を指定することはできません。このパラメーターに使用できる値は 0.1~999.9 です。

次に示すとおり、point-size height および point-size width は、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

• [( \*POINTSIZ height-value &field1)]

• [( \*POINTSIZ &field2 width-value)]

point-size の height-value または width-value をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、これらのフィールドは CDEFNT キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。これらのフィールドは、小数点以下の桁数が 1 で長さが 4、データ・タイプ S、また使用目的 P (プログラム - システム間) として定義しなければなりません。



**注:**

1. ラスター・フォントの場合、PSF/400 はポイント・サイズを無視します。PSF/400 は、スプール代行受信時に妥当性検査を行ったり、エラー・メッセージを出したりしません。
2. アウトライン・コード化フォントの場合は、ポイント・サイズを指定する必要があります。ただし、一部のアウトライン・コード化フォントには、省略時のポイント・サイズが指定されています。このようなコード化フォントにポイント・サイズを指定しない場合は、コード化フォントに指定されている省略時のポイント・サイズが使用されます。

省略時のポイント・サイズがないアウトライン・コード化フォントにポイント・サイズを指定しない場合、PSF/400 はスプール・ファイルを印刷できません。スプール・ファイルは、印刷書き込み時に保留されます。PSF/400 はスプール代行受信時には妥当性検査を行いません。

コード化フォント値は印刷時に検査されます。それが無効の場合、またはリソースが見つけれない場合には、エラー・メッセージが出ます。

ファイルに CDEFNT が指定される場合には、CRTPRTF コマンドの DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

CDEFNT は、FONT または FNTCHRSET キーワードと同じレベルで指定することはできません。

**注:** このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

**例:**

次の例は、CDEFNT キーワードの指定方法を示しています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A          R REC1
A          FLD1          8A   10 13CDEFNT(QFNTCPL/X0BRTR)
A*
A          FLD2          10A   11 13CDEFNT(QFNTCPL/X0BRTP +
A          (*POINTSIZ 10.1))
A          FLD3          10A   20 13CDEFNT(QFNTCPL/X0BRTP +
A          (*POINTSIZ 5.0 3.0))

```

FLD1 は、ライブラリー QFNTCPL にあるコード化フォント X0BRTR を指定します。FLD2 は、ライブラリー QFNTCPL にあるフォント X0BRTP およびそのフィールドのポイント・サイズ 10.1 を指定します。FLD3 は、垂直ポイント・サイズ 5.0 と水平ポイント・サイズ 3.0 を使用してフォント X0BRTP を指定します。

---

## 印刷装置ファイルの CHRID (文字識別コード) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、このフィールドについては装置の省略時の文字セット以外の図形文字セットおよびコード・ページが使用できることを指定するのに使用します。拡張アルファベット (ウムラウト付きの u またはセディーユ付きの c などの文字) を印刷するさいには、これが重要になります。

このキーワードにはパラメーターはありません。

## 印刷装置ファイル、CHRID

あるフィールドについて CHRID キーワードを指定しなかった場合には、そのフィールドのデータは、プリンターが備えている文字セットで印刷されます。データがどのように印刷されるかは、元のコード・ページで使用されたコード・ポイントがその装置で使用されるコード・ページにどのように対応しているかによって異なります。たとえば、基本米国図形文字セットでは 16 進数 51 が空白のコード・ポイントであるため、スラッシュ (/) はブランクとして表示されることがあります。

固定情報フィールドまたは数字フィールド (36~37 桁目で小数点以下の桁数が指定されたフィールド) に対しては CHRID キーワードは無効です。

CHRID キーワードは、印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF)、印刷装置ファイル変更 (CHGPRTF)、または印刷装置ファイル一時変更 (OVRPRTF) コマンドの CHRID パラメーターに \*JOBCCSID を指定している印刷装置ファイル内のフィールドについては無視されます。このような印刷装置ファイルでは、すべてのプリンター・データは現行ジョブの CCSID にあると見なされます。CCSID サポートについて詳しくは、Information Center の「システムの計画およびインストール」情報カテゴリーにある、『グローバル化ソリューション』トピックを参照してください。

SCS 印刷装置ファイル (CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*SCS) の指定されているファイル) では、同じフィールドに対して CHRID と TRNSPY を同時に指定することはできません。IPDS 印刷装置ファイル (CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*IPDS) の指定されているファイル) の場合には、1 つのフィールドに対して CHRID と TRNSPY の両方を指定することができます。ただし、この場合は、DEVTYPE を \*SCS に変更してはならないことを示す警告メッセージが出されます。

DEVTYPE(\*AFPDS) で作成された印刷装置ファイルでは、CHRID は登録済みのフォント ID を使用するファイルにだけ適用されます。ファイルがダウンロードされたコード化フォントまたは文字セット / コード・ページを使用する場合には、キーワードは無視され、メッセージが出ます。

あるレコード様式について DFNCHR キーワードを指定した場合には、そのレコード様式内で CHRID キーワードを指定することはできません。また、DFNCHR キーワードをファイル・レベルで指定してある場合には、そのファイル内で CHRID キーワードを指定することはできません。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。ただし、オプション標識を使用して、このキーワードが指定されているフィールドの条件付けを行うことはできます。

### 例:

次の例は、CHRID キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          R RECORD1
00020A          TITLE          40          1 20CHRID
A
```

この例では、フィールド TITLE は名前付きのフィールドです。CHRID パラメーターが指定されているため、プリンターで該当の文字の印刷が試みられます。CHRID キーワードでの印刷条件の詳細について

は、Printer Device Programming (印刷装置 プログラミング, SD88-5073)  を参照してください。

## 印刷装置ファイルの CHRSIZ (文字サイズ) キーワード

このレコード・レベルまたはフィールド・レベル・キーワードを使用して、レコードまたはフィールドの幅と高さを拡張します。CHRSIZ は、IPDS プリンター、および装置タイプ \*IPDS か \*AFPDS が指定された印刷装置ファイルにだけ有効です。

キーワードの形式は次のとおりです。

CHRSIZ(width height)

width パラメーターおよび height パラメーターの有効な値は 1.0~20.0 です。

特定のフォントの使用や、EDTCDE キーワードまたは EDTWRD キーワードによる編集など、選択した形式制御があれば、拡張の前にそれが実行されます。

CHRSIZ をレコード・レベルで指定した場合、その CHRSIZ は、該当のレコード内において、フィールド・レベルで CHRSIZ が指定されていないすべてのフィールドに適用されます。数字フォント (たとえば、011 - Courier 10 ピッチ) を CHRSIZ とともに指定した場合には、プリンター・ハードウェア・フォントの拡張が行われます (整数値のみによる拡張)。

図形フォントも CHRSIZ とともに指定することができます。CHRSIZ で GDDM<sup>®</sup> 図形フォント (たとえば、ADMMVSS) を指定した場合には、システムにより図形フォントの拡張が行われます。図形フォントの拡張には小数部分のある値を使用することもできます。

CHRSIZ を使用する場合は、(CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF コマンドで) FONT(\*DEVLD) を指定しないようお勧めします。FONT (\*DEVLD) を指定すると、CHRSIZ を指定したフィールドは、装置記述内のフォントが 10 ピッチのフォントであるという想定のもとに、ページ上で位置付けされることとなります。

CHRSIZ では、フィールドの拡張にあたり、現行のフォントおよび 1 インチ当たりの行数の値が使用されます。たとえば、FONT(011)、10 ピッチ・フォント、および LPI(6) の指定されている印刷装置ファイルで、10 文字のフィールドに対して CHRSIZ (3 3) を指定したとすれば、そのフィールドは、幅が 3 インチ (1 インチ当り 10 文字で 30 文字分) に、そして高さが 1/2 インチ (1 インチ当り 6 行で 3 行分) に拡張されます。

**注:** 現行フォントがコード化フォントまたはフォント文字セット / コード・ページの場合には、10 ピッチが想定されます。

ただし、仮に、レコード様式に対して FONT (222)、15 ピッチ・フォント、および LPI (4) を指定してあるとすれば、上記の 10 文字のフィールドは、幅が 2 インチ (1 インチ当り 15 文字で 30 文字分) に、そして高さが 3/4 インチ (1 インチ当り 4 行で 3 行分) に拡張されます。

FONT キーワードにハードウェア・フォントを使用した場合には、CHRSIZ キーワードで小数部分のある値を指定することはできません。この 2 つのキーワードが、レコード・レベルまたフィールド・レベルのいずれかで同じフィールドに適用される場合には、ファイルは作成されません。

**注:** CHRSIZ キーワードとともに FONT(\*VECTOR) を指定すると、4234 プリンターは省略時のコード・ページを使用します。

CHRSIZ キーワードは、指定されたフォントがタイポグラフィック・フォントでプリンターが 3812 または 3816 プリンターの場合には作動しません。タイポグラフィック・フォントはこれらのプリンターではスケール可能ではありません。これはプリンター側の制限です。タイポグラフィック・フォントには次のものがあります。

## 印刷装置ファイル、CHRSIZ

751	1351
1051	1653
1053	2103
1056	

**注:** CHRSIZ は、プリンターによっては、プリンターの制限のためにサポートされていない場合があります。たとえば、3825、3827、および 3900 はダウンロード・フォントしかサポートしません。

ファイルの作成のさいに、高さの拡張により用紙の行数の範囲超過または重複が生じても、その診断は行われません。ただし、幅の拡張についてはこの診断が行われます。使用されるフィールド桁数は、DDS で指定されたフィールド桁数に、CHRSIZ に指定された拡張幅を掛け、その積の端数を切り上げた整数値です。

このキーワードの対象として有効なデータ・タイプは、A、F、および S です。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

### 例:

次の例は、CHRSIZ キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A          R RECORD1          CHRSIZ(3 3)
A 02 03          FONT(222)
A          FIELD1          3A    6 01
A          FIELD2          6A    16 01CHRSIZ(2.5 2)
A          FONT(ADMMVSS)
A          FIELD3          6S 0 20 01CHRISIZ(1 1)
A
```

この例では、FIELD1 は CHRSIZ(3 3) で印刷されます。FIELD2 は CHRSIZ(2.5 2) で印刷されます。このフィールドに対して指定されているフォントは数字ではないので、小数部分のある値を CHRSIZ の値として使用することができます。FIELD3 は CHRSIZ(1 1) で印刷されます。

---

## 印刷装置ファイルの COLOR (カラー) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、フィールドのカラーを指定するのに使用します。このキーワードは、4224 や Infoprint Hi-Lite Color Printer (モデル 4005-HCI) など、このキーワードをサポートするプリンターに対してだけ使用できます。COLOR を指定しなかった場合、またはこのキーワードが無効なプリンターの場合には、カラーは黒 (省略時値) になります。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
COLOR(color-name | *RGB rvalue gvalue bvalue |
      *CMYK cvalue mvalue yvalue kvalue |
      *CIELAB lvalue c1value c2value |
      *HIGHLIGHT hvalue coverage)
```

印刷のカラーは、次に示す 5 つの方式のいずれかを使用して指定できます。

- カラー名
- RGB (赤 / 緑 / 青) カラー型
- CMYK (シアン / 紫 / 黄 / 黒) カラー型
- CIELAB カラー型

- ハイライト・カラー型

**カラー名型**

カラー名の場合は、COLOR に対して次のパラメーター値を 1 つだけ指定できます。

**パラメーター****意味**

<b>BLK</b>	黒
<b>BLU</b>	青
<b>BRN</b>	茶
<b>GRN</b>	緑
<b>PNK</b>	ピンク
<b>RED</b>	赤
<b>TRQ</b>	空
<b>YLW</b>	黄

**RGB カラー型**

RGB カラー型の場合は、次の形式で 3 つの RGB 整数値を指定します。

COLOR (\*RGB rvalue gvalue bvalue)

rvalue は赤の値、gvalue は緑の値、bvalue は青の値をそれぞれ表します。3 つの整数値はそれぞれ、0～100 のパーセンテージとして指定します。

注: \*RGB 0 0 0 の RGB 指定は黒、\*RGB 100 100 100 の RGB 指定は白です。他の値は、黒と白の中間のカラーになります (出力装置によって異なります)。

**CMYK カラー型**

CMYK カラー型の場合は、次の形式で 4 つの整数値を指定します。

COLOR (\*CMYK cvalue mvalue yvalue kvalue)

cvalue はシアン、mvalue は紫、yvalue は黄、kvalue は黒の値をそれぞれ表します。4 つの整数値はそれぞれ、0～100 のパーセンテージとして指定します。

**CIELAB カラー型**

CIELAB カラー型の場合は、次の形式で 3 つの整数値を指定します。

COLOR (\*CIELAB lvalue c1value c2value)

lvalue は明るさの値を指定します。lvalue の有効範囲は 0.00～100.00 です。c1value と c2value に対しては、-127～127 の符号付き整数を使用してクロミナンス差を指定します。

**ハイライト・カラー型**

ハイライト・カラー型の場合は、次の形式で 2 つの値を指定します。

COLOR (\*HIGHLIGHT hvalue coverage)

## 印刷装置ファイル、COLOR

ハイライト・カラーは装置に依存します。IBM InfoPrint Hi-Lite Color Printer (モデル 4005-HCI) に対しては、ハイライト・カラーを指定できます。hvalue には 0~65535 の範囲内の整数を指定できます。

coverage 値は、使用するハイライト・カラーの量を指定します。coverage 値は 0~100 のパーセンテージとして指定します。100 % より小さい値を指定した場合、coverage の残りの % に対しては指定のカラーが使用されます。

### 注:

1. hvalue 0 は、省略時値を定義しないことを示します。このため、出力装置の省略時カラーが coverage の残りの % に対して使用されます。
2. 次のモノクローム IPDS プリンターは、ハイライト・カラーの指定時にグレースケールをサポートしません。

- Infoprint 60
- Infoprint 62
- Infoprint 2000
- Infoprint 3000
- Infoprint 4000

これらのプリンターの ucode レベルは 8.3 以降でなければなりません。

## COLOR キーワードの使用

COLOR を、BLKFOLD、CPI、または DFNCHR キーワードとともに同じレコード様式で指定した場合には、ファイルは作成されません。

COLOR は、IPDS および IPDS AFP(\*YES) プリンターで使用できます。CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*SCS) を指定した場合には、警告メッセージが出ますが、ファイルは正しく作成されます。

このキーワードの対象として有効なデータ・タイプは、A、S、および F です。

1 つのフィールドについて COLOR を 2 回以上指定する場合には、それぞれの COLOR についてオプション標識を指定しなければなりません。フィールドの印刷時に、複数の COLOR が効力をもっている場合には、最初に出てきた COLOR が使用されます。1 つのフィールドについて、同じ COLOR を 2 回以上指定することはできません。以下の例は、フィールドについて COLOR を指定する場合の影響を示しています。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

### 例:

次の例は、COLOR キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
A 99          1 3'PRINT RED TEXT'
A             COLOR(RED)
A           FIELD1      3A  12 01TEXT('PINK IF 02, +
A             YELLOW IF 07, +
A             BLACK IF NEITHER')
A 02          COLOR(PNK)
A 07          COLOR(YLW)
A           FIELD2      10A  20 01COLOR(*CIELAB 76.0 -25 65)
A
```



この例では、標識 99 がオンであれば、固定情報フィールド 'PRINT RED TEXT' が赤で印刷されます。FIELD1 は、標識 02 および標識 07 の状態に応じて、ピンク、黄、または黒で印刷されます。FIELD2 は、CIELAB カラー型を使用した印刷を指定します。明るさの値は 76.0、c1value は -25、c2value は 65 です。

## 印刷装置ファイルの CPI (1 インチ当り文字数) キーワード

これはレコード・レベルまたはフィールド・レベル・キーワードで、定義中のレコード様式またはフィールドについての横方向の印刷密度を指定するのに指定します。CPI キーワードを用いて次のことができます。

- ログ、および DFNCHR キーワードを用いて作成する他のグラフィックスに明暗を付ける。
- 印刷用紙の少ないスペースに多くのデータを入れる。
- 用紙の外観を必要に合わせる。

キーワードの形式は次のとおりです。

CPI (10 | 15)

10 または 15 は 1 インチ当りの文字数を表します。

このキーワードは、5224、5225 SCS プリンターについてのみ有効です。CPI を指定しなかった場合には、印刷密度は、印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF)、印刷装置ファイル変更 (CHGPRTF)、または印刷装置ファイル一時変更 (OVRPRTF) コマンドの CPI パラメーターにより設定されます。

CPI をレコード・レベルで指定した場合には、CPI をフィールド・レベルで個別に指定してあるフィールドを除き、そのレコード様式内のすべてのフィールドが同じ印刷密度になります。

CPI をフィールド・レベルで指定する場合には、同じ行に印刷される個々のフィールドについてそれぞれ異なる密度を指定することができます。各フィールドについての桁の指定 (42~44 桁目) は、CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF コマンドの CPI パラメーターの値に基づいて行います (後述の例を参照してください)。

CPI をフィールド・レベルで指定した場合、重複フィールドの有無に関する診断は行われません。

DEVTYPE(\*IPDS) または DEVTYPE(\*AFPDS) として作成されるファイルで CPI を指定した場合には、ファイル作成時に警告メッセージが表示されます。CPI を変更するには、FONT キーワードを指定しなければなりません (81 ページの『印刷装置ファイルの FONT (フォント) キーワード』を参照してください)。

CPI キーワードと DRAWER キーワードとを同じレコード様式に対して指定することはできません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

例:

以下の例は、レコード様式についての CPI キーワードの指定方法を示します。

例 1 :

```
|...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
00010A          R RECORD1
00020A 02          CPI(15)
00030A          FLD1          20          3 1
```



## 印刷装置ファイル、CPI

```
00040A      FLD2      5 0      +2
00050A      R RECORD2      SPACEB(1)
00060A      FLD3      1
A
```

この例では、オプション標識 02 がオンにセットされると、RECORD1 内の FLD1 と FLD2 は両方とも 1 インチ当たり 15 文字で印刷されます。オプション標識 02 がオフにセットされると、FLD1 および FLD2 は、CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF コマンドの CPI パラメーターに指定された密度で印刷されます。

プリンターでは、RECORD2 の印刷前に 1 行の行送りが行われます。RECORD2 の FLD3 は、CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF コマンドの CPI パラメーターに指定されている密度で印刷されます。

### 例 2 :

以下の例では、10 CPI で印刷されるフィールドの間に 15 CPI のフィールドが印刷されるとどのようなことが起こるかを示します。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A      R RCDA      SPACEA(1)
00020A      FLD1      10      1
00030A      FLD2      10      11CPI(15) 1
00040A      FLD3      10      21
A
```

この例では、すべての桁指定項目 **1** は、10 CPI として判断される (CRTPRTF、OVRPRTF、または CHGPRTF コマンドで指定されているため) 桁を参照しています。したがって、RCDA は次のように印刷されます。

```
11111111112222222222 3333333333
```

FLD2 は 15 CPI に圧縮されるため、そのためのスペースは FLD1 または FLD3 より狭くなります。その結果生じる空白 (すき間) をなくすためには、FLD3 をもっと左寄りに指定する必要があります。FLD3 をどの位置に指定すればよいかは、FLD2 について指定した桁に FLD2 の長さを加えることによって算出することができます。FLD2 の長さは次の式により求められます。

$$\frac{\text{指定した長さ} \times \text{ファイル密度}}{\text{そのフィールドの密度}} = \text{印刷される長さ}$$

これを FLD2 に当てはめると次のようになります。

$$\frac{10 \times 10}{15} = \frac{10 \times 2}{3} = 6.67 \text{ (7 に切り上げ)}$$

11 (FLD2 の位置として指定されている桁) に 7 を加えると、次のようになります。

$7 + 11 = 18$

この結果に基づいて例 2 の DDS を修正すると、次のようになります。

```
R RCDA      SPACEA(1)
FLD1      10      1
FLD2      10      11CPI(15)
FLD3      10      18
```

この結果、レコード様式は次のように印刷されます。

```
11111111112222222222 3333333333
```

### 例 3:

以下の例では、15 CPI で印刷されるフィールドの間に 10 CPI のフィールドが印刷されるとどのようなことが起こるかを示します。

...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8			
00010A	R RCDB		SPACEA(1)
00020A	FLD4	10	1
00030A	FLD5	10	11CPI(10) <b>1</b>
00040A	FLD6	10	21
A			

この例では、桁指定項目 **1** は、15 CPI として判断される (CRTPRTF、OVRPRTF、または CHGPRTF コマンドで指定されているため) 桁を参照しています。システムは、次の式により、15 CPI で印刷されるフィールドに挟まれた、10 CPI で印刷されるフィールドの開始位置を算出します。

$$\frac{2(\text{指定位置} - 1) + 1}{3} = \text{印刷位置 (端数は切り捨て)}$$

これを FLD5 に当てはめると次のようになります。

$$\frac{2(11-1) + 1}{3} = 7.67 \text{ (7 に切り捨て)}$$

切り捨ての結果、次のように FLD4 と FLD5 のオーバーラップが生じることがあります。

444444444455555556666666666666

オーバーラップが生じないようにするためには、FLD5 を 1 桁右にずらして 12 桁目に指定します。

FLD6 の位置を計算するためには、FLD5 開始桁に FLD5 の桁数を加えます。FLD5 の桁数を算出するには、次の算式を使用します。

$$\frac{\text{指定した長さ} \times \text{ファイルの密度}}{\text{そのフィールドの密度}} = \text{印刷される長さ}$$

これを FLD5 に当てはめると次のようになります。

$$\frac{10 \times 15}{10} = 15 \text{ (必要ならば切り上げ)}$$

調整後の FLD5 の開始位置に 15 を加えると、次のようになります。

$$15 + 12 = 27$$

この結果に基づいて例 3 の DDS を修正すると、次のようになります。

R RCDB		SPACEA(1)
FLD4	10	1
FLD5	10	12CPI(10)
FLD6	10	27

この結果、レコード様式は次のように印刷されます。

4444444444 5555555555 6666666666

#### 例 4:

以下の例では、印刷用紙の右端でシステムが行うフィールドの切り捨てまたは折り返しに関して CPI キーワードが与える影響を示します。これは、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドの FOLD パラメーターおよび PAGESIZE パラメーターの値により左右されます。

## 印刷装置ファイル、CPI

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          R RCDC          SPACEA(1)
00020A          FLD7           10      140
00030A          FLD8           10      150CPI(10)
      A
```

この例では、用紙の幅が 160 であり、ファイルが 15 CPI で印刷されるとすれば、FLD7 および FLD8 は次のように印刷されます。

- FLD7 は、140 桁目から 15 CPI で 10 桁印刷されます (16.9 mm または 0.667 インチ)。
- FLD8 は、150 桁目から 10 CPI で 10 桁印刷されます (25.4 mm または 1 インチ)。

FLD8 を 15 CPI に基づいて計算された 150 桁目から印刷すると、FLD8 は右マージンを超えてしまいます。したがって、FLD8 は、切り捨てられるかまたは次の行に継続します (どちらになるかは、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドの FOLD パラメーターによって決まります)。FLD8 の桁数を計算するには、次の式を使用します。

$$\frac{\text{指定した長さ} \times \text{ファイルの密度}}{\text{そのフィールドの密度}} = \text{印刷される長さ}$$

これを FLD8 に当てはめると次のようになります。

$$\frac{10 \times 15}{10} = 15 \text{ (必要ならば、整数に切り捨て)}$$

注: 15 CPI で印刷されるファイルに 10 CPI で印刷されるフィールドが含まれている場合には、次の式に従って、すべてのフィールドについて用紙の右マージンが調整されます。

$$\frac{2(\text{フィールドの指定の長さ} - 1) + 1}{3} = \text{調整}$$
  
(端数は切り捨て)

---

## 印刷装置ファイルの CVTDTA (データ変換) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、フィールドがプリンターに渡されるときに、文字データを 16 進数データに変換することを指定するために使用します。CVTDTA キーワードにより次のものを定義することができます。

- 用紙のレターヘッドとして印刷する社章や紋章など。
- 代替文字セットまたは記号 (著作権の記号など)。
- 物理的な用紙の書式 (送り状の用紙などで、欄と欄の間に縦横の罫線を引く)。
- IPDS バーコード・コマンド

このキーワードにはパラメーターはありません。

SCS 印刷装置ファイル (CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*SCS) の指定されているファイル) では、CVTDTA は、DFNCHR キーワードを使用する場合に限り指定するようにしてください。さらに、CVTDTA は、未割り当てのコード・ポイントに文字を定義する場合に使用します。コード・ポイントとは、文字セットの中の文字を割り当てることのできる 256 個の値の 1 つ 1 つをいいます。未割り当てコード・ポイントとは、まだ文字が割り当てられていないコード・ポイントのことです。iSeries サーバーでは、コード・ポイントは 2 桁の 16 進数で識別されます。たとえば、EBCDIC 文字セットでは、16 進数 C1 には A という文字が割り当てられています。16 進数 51 は未割り当てのコード・ポイントです。

CVTDTA は、5224、5225、または IPDS プリンターを対象とした場合に有効です。IPDS プリンターの場合には、CVTDTA によって、データ・ストリームに含めるコード・ポイントを指定することができます。

これらのコード・ポイントは、プリンターであらかじめ割り当てられているとおりに印刷されます。IPDS プリンターの場合には、CVTDTA キーワードは TRNSPY および DFNCHR キーワードと一緒に使用しないでください。

未割り当てのコード・ポイントに割り当てる文字を定義する場合には、次のいずれかを行います。

- CVTDTA を指定する。
- ユーザーのプログラムの中で 16 進数データを処理する。

CVTDTA は、名前付きのフィールドについてだけ指定します。固定情報フィールド内の、ユーザー定義の文字のためには、DFT キーワードおよび DFNCHR キーワードを使用します。

SCS 印刷装置ファイル (CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*SCS) の指定されているファイル) では、CVTDTA を指定する場合には TRNSPY キーワードも指定しなければなりません。CRTPRTF コマンドの DEVTYPE(\*IPDS) または DEVTYPE(\*AFPDS) で作成された印刷装置ファイルで、CVTDTA を指定した場合には、TRNSPY キーワードを指定する必要はありません。ただし、その場合は、DEVTYPE を \*SCS に変更してはならないということを示す警告メッセージが表示されます。

あるフィールドについて CVTDTA を指定する場合、そのフィールドの桁数は偶数でなければなりません。フィールドの印刷桁数は、指定した桁数を 2 で割った数になります。

あるフィールドについて CVTDTA を指定する場合、プログラムがそのフィールドに入れて渡す文字データには、有効な 16 進数文字 (0~9 および A~F) だけが含まれていなければなりません。空白は、組み込み空白も後書き空白も有効な 16 進数文字ではありません。プログラムの実行時に、無効な文字がフィールドに指定されていた場合には、OS/400 プログラムは、ユーザー・プログラムに対してエスケープ・メッセージ CPF5234 を送ります。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

CVTDTA キーワードの使用例については、128 ページの『印刷装置ファイルの TRNSPY (透過) キーワード』を参照してください。

バーコード・コマンドに DDS の CVTDTA を使用する場合には、下記の規則が適用されます。

- 装置タイプが \*IPDS のプリンターだけがサポートされています。
- 使用できるコマンドは次のとおりです。
  - WBCC (バーコード書き込み制御)
  - WBC (バーコード書き込み)
  - END

3 つのコマンドはすべて同じフィールドになければなりません。その他のコマンドは、上記コマンドのフィールド内にあってはなりません。


- フィールドの桁数は、正確でなければなりません。
- 各コマンド内の桁数は、正確でなければなりません。
- ファイルには、ファイル中の別のレコードについての DDS の BARCODE キーワードが含まれていなければなりません。このレコードは使用する必要はありません。このレコードは、ファイル使用時にバーコードが予測されることを OS/400 プログラムに指示します。
- 相関 ID は、IPDS コマンドでは不要です。
- ユーザーのバーコードには、妥当性検査がなされません。無効なデータがあると、プリンターに、該当コマンドが無効であるということが示されます。

## 印刷装置ファイル、CVTDTA


- 図 4 にコマンドの例を示してあります。この例のコマンド桁を加算すると、合計 69 (45 + 17 + 7 = 69) となります。この数に 2 を掛けると、CVTDTA フィールドの文字数となります。つまり、この例の、CVTDTA が指定されているフィールドには、138 桁 (69 × 2 = 138) が必要となります。
- バーコード・コマンドの詳細については、*Intelligent Printer Data Stream Reference* を参照してください。

WBCC

```
002D D680 40 0001 000B AC6B 0000 0000 0000 00 001B A6EB 00 00 ...
```



```
... 3840 3840 FFFF FFFF 0000 01 01 FF 0000 FF 02D0 01 FFFF
```



RSLL917-0

図 4. CVTDTA を使用するバーコード・コマンドのコマンド形式 (1/2)



RSL918-0

図 4. CVTDTA を使用するバーコード・コマンドのコマンド形式 (2/2)

## 印刷装置ファイルの DATE (日付) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、現行の日付またはシステム日付を、桁数が 6 または 8 バイトの固定情報フィールドとして印刷します。ユーザーは、フィールド位置、DATE キーワード、および必要に応じて、CDEFNT、CHRSIZ、COLOR、EDTCDE、EDTWRD、FNTCHRSET、FONT、HIGHLIGHT、UNDERLINE、または TEXT のいずれかのキーワードを指定することができます。17~38 桁目はブランクでなければなりません。

キーワードの形式は次のとおりです。

DATE([\*JOB | \*SYS] [\*Y|\*YY])

\*JOB 値を指定すると、現行ジョブ日付が印刷されます。パラメーターを指定しないと、\*JOB が使用されます。\*SYS パラメーターにより現行のシステム日付が印刷されます。

\*Y を指定すると、年が 2 桁の DATFMT ジョブ属性が指定する日付形式を表します。\*YY を指定すると、年が 4 桁の DATFMT ジョブ属性が指定する日付形式を表します。パラメーターが指定されない場合には、省略時値で \*Y が指定されます。

EDTCDE キーワードの W 編集コードを指定すると、要求されている年号が 4 桁 (\*YY) で、かつジョブ属性 DATFMT が YMD である場合にだけ、正しい形式の日付が戻されます。

DATE フィールドに EDTCDE(Y) を指定した場合には、DATFMT ジョブ属性の日付形式にしたがって、区切り記号が追加されます。たとえば、DATFMT ジョブ属性に \*MDY を指定しているときに EDTCDE(Y) を使うと、日付形式は

mddy

から次のように変わります。

mm/dd/yy

## 印刷装置ファイル、DATE

スラッシュ (/) は、実行時のジョブ属性 DATSEP で指定され、ジョブ属性 DATFMT は月、日、および年の順序を判別します。(DATFMT は、ユーザー・プログラムがシステム値 QDATFMT から日付を検索することを示す \*SYSVAL か、あるいは、MDY、DMY、YMD、または JUL のいずれかです。ここでは、M= 月、D= 日、Y= 年、JUL= 年間通算日です。)

フィールド桁数は、以下によって変わります。

1. DATFMT ジョブ属性の形式。
2. 日付フィールドに区切り記号が組み込まれているかどうか。EDTCDE キーワードが区切り記号を制御します。
3. 年を表す数字の桁数。DATE キーワードが年の桁数を制御します。

ジョブに指定された DATFMT が \*JUL (年間通算) の場合には、結果を編集するために EDTWRD キーワードを使用することはできません。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。ただし、オプション標識を使用して、このキーワードが指定されているフィールドの条件付けを行うことはできます。

例:

次の例は、DATE キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A          R REC01
A          1 56
A          DATE
A 21       2 56
A          DATE(*JOB *Y)
A 22       2 56
A          DATE EDTCDE(Y)
A 23       2 56
A          DATE(*JOB) EDTCDE(Y)
A 24       2 56
A          DATE(*SYS)
A 25       2 56
A          DATE(*SYS *YY) EDTCDE(Y)
A
A
```

ジョブ日付は編集されずに 56 桁目に印刷されます。

オプション標識 21 がオンの場合にも、ジョブ日付は編集されずに印刷されます。オプション標識 22 または 23 がオンの場合には、ジョブ日付は編集されて印刷されます。オプション標識 24 がオンの場合には、システム日付は編集されずに印刷されます。オプション標識 25 がオンの場合には、システム日付は編集されて年 4 桁で印刷されます。

---

## 印刷装置ファイルの DATFMT (日付形式) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、日付フィールドの形式を指定するために使用します。このキーワードは日付フィールド (データ・タイプ L) でのみ有効です。

キーワードの形式は次のとおりです。

DATFMT(date-format)

date-format パラメーターで日付の形式を指定します。次の表に、使用できる日付形式とそれぞれの省略時の区切り記号の値を示します。



形式名	date-format パラメーター	日付形式および 区切り記号	フィールド桁数	例
ジョブの省略時値	*JOB			
月 / 日 / 年	*MDY	mm/dd/yy	8	06/21/90
日 / 月 / 年	*DMY	dd/mm/yy	8	21/06/90
年 / 月 / 日	*YMD	yy/mm/dd	8	90/06/21
年間通算日	*JUL	yy/ddd	6	90/172
国際標準化機構	*ISO	yyyy-mm-dd	10	1990-06-21
IBM 米国規格	*USA	mm/dd/yyyy	10	06/21/1990
IBM 欧州規格	*EUR	dd.mm.yyyy	10	21.06.1990
日本工業規格西暦	*JIS	yyyy-mm-dd	10	1990-06-21

DATFMT キーワードを指定しない場合、省略時値は \*ISO です。

\*JOB を指定した場合、高水準言語およびアプリケーションは形式を \*ISO として扱います。出力時に、システムは形式を日付形式ジョブ定義属性によって指定された形式に変換します。入力時に、システムはアプリケーションに制御を渡す前に \*ISO に形式を変換します。 \*MDY、\*DMY、および \*YMD の場合には 8 文字、\*JUL の場合には 6 文字が表示されますが、DATFMT(\*JOB) が指定された日付フィールドのためには、表示画面上に常に 10 文字分が予約されています。

\*ISO、\*USA、\*EUR、または \*JIS を指定した場合、DATSEP は使用できません。これらの日付形式には決まった区切り記号があります。

DATFMT キーワードは、日付フィールドについてのジョブ属性を一時変更します。システム省略時値を変更するものではありません。

DATFMT キーワードで指定された形式に従って日付フィールドを形式設定し、DATSEP キーワードで指定された区切り記号を使用するのは、高水準言語とアプリケーションで行います。システムは出力時にフィールドを形式設定しません。入力時にシステムは、DATFMT キーワードで指定された形式と、DATSEP キーワードで指定された区切り記号にしたがって、日付フィールド (L 日付タイプ) を妥当性検査します。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。ただし、オプション標識を使用して、このキーワードが指定されているフィールドの条件付けを行うことはできます。

#### 例:

次の例は、DATFMT キーワードの指定方法を示しています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A
00020A          R RECORD
00030A          DATFLD1          L B 5 2DATFMT(*JUL)
00040A          DATFLD2          L B 5 22DATFMT(*EUR)
00050A          DATFLD3          L B 5 42DATFMT(*JOB)
  A

```

日付 1990 年 6 月 21 日を表示したい場合、ジョブ定義属性に定義されている日付形式が \*MDY で、ジョブ定義属性に定義される日付区切り記号がスラッシュ (/) であれば、RECORD が書き込まれたときに値は以下のように表示されます。

## 印刷装置ファイル、DATFMT

```
DATFLD1    90/172
DATFLD2    21.06.1990
DATFLD3    06/21/90
```

---

## 印刷装置ファイルの DATSEP (日付区切り記号) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、日付フィールドの区切り記号を指定するために使用します。このキーワードは日付フィールド (データ・タイプ L) でのみ有効です。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
DATSEP(*JOB | 'date-separator')
```

**date separator** パラメーターにより、年、月、および日の値の間に入れる区切り記号の値を指定します。有効な値は、スラッシュ (/)、ダッシュ (-)、ピリオド (.)、コンマ (,)、またはブランク ( ) です。パラメーターはアポストロフィで囲まなければなりません。

**DATFMT** キーワードに **\*ISO**、**\*USA**、**\*EUR**、または **\*JIS** の日付様式値を指定した場合には、**DATSEP** キーワードを指定することはできません。これらの形式には、決まった日付区切り記号があります。

**DATSEP** キーワードを指定せず、**DATFMT** が指定する形式に決まった日付区切り記号がない場合、**\*JOB** が **DATSEP** の省略時値になります。

**\*JOB** を指定した場合、または **DATSEP** が **\*JOB** を省略時値にした場合、高水準言語とアプリケーションは区切り記号をスラッシュ (/) として処理します。出力時に、システムは日付区切り記号ジョブ定義属性で指定された区切り記号を変換します。入力では、システムは制御をアプリケーションに渡す前に区切り記号をスラッシュ (/) に変換します。

**DATSEP** キーワードは、ジョブ属性の一時変更を行います。システム省略時値を変更するものではありません。

高水準言語とアプリケーションは、**DATFMT** キーワードで指定された形式にしたがって日付フィールドを形式設定し、**DATSEP** キーワードで指定された区切り記号を使用する必要があります。システムは出力時にフィールドを形式設定しません。入力時にシステムは、**DATFMT** キーワードで指定された形式と、**DATSEP** キーワードで指定された区切り記号にしたがって、日付フィールドを妥当性検査します。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。ただし、オプション標識を使用して、このキーワードが指定されているフィールドの条件付けを行うことはできます。

### 例:

次の例は、**DATSEP** キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A
00020A          R RECORD1
00030A          DATFLD2          L B 5 2DATFMT(*DMY) DATSEP('-')
00040A          DATFLD4          L B 5 22DATFMT(*JUL) DATSEP(' ')
00050A          DATFLD6          L B 5 42DATFMT(*JOB) DATSEP(*JOB)
      A
```

日付 1990 年 6 月 21 日を表示したい場合、ジョブ定義属性で定義された日付形式は **\*MDY**、ジョブ定義属性で定義された日付区切り記号は / で、**RECORD1** が書き込まれるときに次の値が表示されます。

```
DATFLD2    21-06-90
DATFLD4    90 172
DATFLD6    06/21/90
```

## 印刷装置ファイルの DFNCHR (文字の定義) キーワード

DFNCHR キーワードを使用することにより、5224 プリンターおよび 5225 プリンターを対象として、独自に設計した文字をファイル・レベルまたはレコード・レベルで定義することができます。このキーワードは、ファイル・レベルおよびレコード・レベルで何回でも指定することができます。また、このキーワードの 1 回の指定により、最高 50 個の文字を定義することができます。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
DFNCHR(X'code-point-1' X'dot-matrix-pattern-1'  
[X'code-point-2' X'dot-matrix-pattern-2'...  
[X'code-point-50' X'dot-matrix-pattern-50']])
```

**注:** 1 つの DDS ステートメントで使用できる文字数は最高 5000 文字です。複数の DFNCHR キーワードをまとめて指定するために 5000 文字を超える文字を指定することが必要になった場合には、オプション標識を指定することによって、超過した DFNCHR キーワードのための新しい DDS ステートメントを書き始めることができます。標識をオンにセットする必要性をなくすためには、N (たとえば、N50) を指定します。このようにすれば、プログラムによる処置を必要とせずに、キーワードの条件がオンになるようにすることができます。

ユーザー定義の文字は、1 桁分の印刷桁を占めることも (例 1)、また 2 桁以上の印刷桁を占めることもできます (例 2 および 3)。各印刷行ごとに、それぞれコード・ポイントとドット・マトリックス・パターンを 1 つずつ指定します。EBCDIC 文字セットでは、16 進数 C1 には A という文字が割り当てられています。また、16 進数 51 は未割り当てのコード・ポイントです (56 ページの『再定義するコード・ポイントの選択』を参照してください)。

DDS では、2 桁で 1 組の 16 進数を 9 個指定することによってドット・マトリックス・パターンを定義します。使用できる文字は、0~9 および A~F だけです (57 ページの『ドット・マトリックス内の印刷されるドットの指定』を参照してください)。

ユーザー・プログラムが、DFNCHR の指定されているレコード様式に対する出力命令を送ったときに、その DFNCHR で定義されているコード・ポイントが前回の出力操作のときとは異なっている場合には、OS/400 プログラムはその新しい定義をロードし、したがって定義済みの文字は変更されることになりません。この処理のために印刷速度が低下することがあります。

しかし、同じ DFNCHR キーワードが、連続して 2 つの出力命令に対して効力を持つ場合には、OS/400 プログラムは、2 番目の出力命令に対してコード・ポイントを再ロードしません。

DFNCHR は SCS プリンターを対象とした場合に限り有効です。したがって 1 つのレコード様式に対して、COLOR、LPI、および BARCODE などの IPDS プリンター用キーワードと一緒にこのキーワードを指定することはできません。ファイル内に SCS プリンター用キーワードと IPDS プリンター用キーワードとが混在するレコード様式があった場合には、そのファイルは作成されません。

DEVTYPE(\*IPDS) または DEVTYPE(\*AFPDS) として作成されるファイルで DFNCHR を指定した場合には、ファイル作成時に警告メッセージが表示されます。

同じレコード様式に対して、DRAWER キーワードと一緒にこのキーワードを指定することはできません。ファイル内に、DFNCHR (レコード・レベル) および DRAWER キーワードの両方が指定されたレコード様式があった場合には、そのファイルは作成されません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

**例:**

## 印刷装置ファイル、DFNCHR

以下に DFNCHR の指定方法の例を示します。

### 例 1 :

次の例では、1 つのドット・マトリックスが使用されています。この図には、レコード・レベルで DFNCHR を指定することにより、16 進数 7C が @ ではなく © として印刷されるようにする方法が示されています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
1 2
00010A          R RECORD          DFNCHR(X'7C' X'007E813CC324817E00')
00020A          58 4DFT(X'7C')   TRNSPY
00030A          +2DFT('1982')
      A

```

この例では、EBCDIC 文字セットでは通常 @ である 16 進数 7C **1** を、著作権記号として再定義します。著作権記号は、次に示すように (印刷用紙の 58 桁目に) 印刷されます。

© 1982

指定されている 16 進数字 **2** は、次のようなドット・マトリックス・パターンを定義しています。

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		•		•		•		
	•			•			•	
	•		•		•		•	
	•		•				•	
	•		•		•		•	
	•			•			•	
	•		•		•		•	
		•		•		•		

RSSL763-1

図5. 例 1 のドット・マトリックス・パターン

詳細は、57 ページの『ドット・マトリックス内の印刷されるドットの指定』を参照してください。

### 例 2 :

次の例では、大きい文字のドット・マトリックスが指定されています。この例は、2 桁分の幅と 2 行分の高さを持つ文字を定義するための DFNCHR を、ファイル・レベルで指定する方法を示しています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
1 2
00010A          DFNCHR(X'51' X'000000FF00FF00E700' +
00020A          X'52' X'E700E700E700E10000' +
00030A          X'53' X'0000009C001F000700' +
00040A          X'54' X'07000700FF00FC0000' +
00050A          X'55' X'00000000FF00E700E7' +
00060A          X'56' X'00E700E700E3000000' +
00070A          X'57' X'000000001E00070007' +
00080A          X'58' X'0007000700FE000000')
00090A          R RECORD1
00100A          3 58 4DFT(X'5152')   TRNSPY
00110A          58 4DFT(X'5556')   TRNSPY
00120A          59 4DFT(X'5354')   TRNSPY
00130A          59 4DFT(X'5758')   TRNSPY
      A

```



## 印刷装置ファイル、DFNCHR

各印刷位置ごとに、図7に示すように、コード・ポイント 51~54 について 1 行分のパターン (1 つの升目に 1 組の 16 進数) を記入します。

コード・  
ポイント

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	00	00	00	FF	00	FF	00	E7	00
52	E7	00	E7	00	E7	00	E1	00	00
53	00	00	00	9C	00	1F	00	07	00
54	07	00	07	00	FF	00	FC	00	00
—									
—									
—									
—									

RSSL769-0

図7. 例2のコード・ポイントの記入 (コード・ポイント 51~54)

文字設計用紙には、51ページの図8に示すように、最高9個分の印刷位置(3桁3行)を表すドット・パターンを記入します。





## 印刷装置ファイル、DFNCHR

コード・  
ポイント

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	00	00	00	00	FF	00	E7	00	E7
56	00	E7	00	E7	00	E3	00	00	00
57	00	00	00	00	1E	00	07	00	07
58	00	07	00	07	00	FE	00	00	00
—									
—									
—									
—									

RSL772-0

図9. 例2のコード・ポイントの記入 (コード・ポイント 55~58)

### 例 3:

次の例は、DFNCHR をファイル・レベルで指定することによって、3 桁分の幅と 2 行分の高さを持つ大きい図形を定義する方法を示しています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A
00020A          DFNCHR(X'B1' X'FF00E000D000C800C4' +
00030A          X'B2' X'00C200C100C100C200' +
00040A          X'B3' X'C400C800D000E000FF' +
00050A          X'B4' X'FF0007000800130023' +
00060A          X'B5' X'004300830083004300' +
00070A          X'B6' X'230013000B000700FF' +
00080A          X'B7' X'00FF00F000D800CC00' +
00090A          X'B8' X'C600C100C100C100C6' +
00100A          X'B9' X'00CC00D800F000FF00' +
00110A          X'BA' X'00FF000F001B003300' +
00120A          X'BB' X'630083008300830063' +
00130A          X'BC' X'0033001B000F00FF00')
00140A          R RECORD1          CPI(15)
00150A          58 4DFT(X'B1B2B3') TRNSPY
00160A          58 4DFT(X'B7B8B9') TRNSPY
00170A          59 4DFT(X'B4B5B6') TRNSPY
00180A          59 4DFT(X'BABBBC') TRNSPY
A

```

この例では、12 個のコード・ポイント (16 進数 B1 から 16 進数 BC まで) **1** が再定義されています。横方向に隣接するドットが印刷できるようにするために、3 × 2 の文字の各印刷位置がそれぞれ 2 回ずつ印刷されます。16 進コード **2** はドット・マトリックス・パターンを定義しています。

この例を使用すると、印刷用紙上の行 58 および 59 の 3 個の印刷位置を使って、□ の中に X を入れた図形が印刷されます。

**注:** 大きい文字の中に横方向の間隔が生じないようにするために、ファイルの LPI は 9 にしなければなりません (CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF コマンドの LPI パラメーター)。

文字設計用紙には、例に示すように、最高 9 個分の印刷位置 (3 桁 3 行) を表すドット・パターンを記入します。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
•		•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•		•	
•	•															•	•
•			•											•			•
•					•									•			•
•						•								•			•
•								•						•			•
•									•					•			•
•										•				•			•
•											•			•			•
•												•		•			•
•													•			•	•
•	•															•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

RSSL774-0

図 10. 例 3 のパターンの指定 (コード・ポイント B1~B6)

59 ページの表 3 を用いて、設計用紙の各桁の上半分と下半分に、それぞれどの 16 進数を指定するかを決めます。各印刷位置ごとに、54 ページの図 11 に示すように、1 行分のパターン (1 つの升目に 1 組の 16 進数) を記入します。

## 印刷装置ファイル、DFNCHR

コード・  
ポイント

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B1	FF	00	E0	00	D0	00	C8	00	C4
B2	00	C2	00	C1	00	C1	00	C2	00
B3	C4	00	C8	00	D0	00	E0	00	FF
B4	FF	00	07	00	0B	00	13	00	23
B5	00	43	00	83	00	83	00	43	00
B6	23	00	13	00	0B	00	07	00	FF
—									
—									

RSL775-0

図 11. 例 3 のコード・ポイントの記入 (コード・ポイント B1~B6)

文字設計用紙には、55 ページの図 12 に示すように、最高 9 個分の印刷位置 (3 桁 3 行) を表すドット・パターンを記入します。



## 印刷装置ファイル、DFNCHR

コード・  
ポイント

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B7	00	FF	00	F0	00	D8	00	CC	00
B8	C6	00	C1	00	C1	00	C1	00	C5
B9	00	CC	00	D8	00	F0	00	F0	00
BA	00	FF	00	0F	00	1B	00	33	00
BB	63	00	83	00	83	00	83	00	63
BC	00	33	00	1B	00	0F	00	FF	00
—									
—									

RSLL777-0

図 13. 例 3 のコード・ポイントの記入 (コード・ポイント B7~BC)

## 再定義するコード・ポイントの選択

16 進数 00 を除くすべてのコード・ポイントを定義することができます。コード・ポイントを定義するさいには、次のいずれかを行うことができます。

- 既存の文字を再定義する。再定義の後でその文字を印刷しようとする時、再定義の新しい文字が印刷されます。例 1 では、そのようなコード・ポイントを使用しています。
- 未割り当てのコード・ポイント (ユーザーのシステムでまだ文字が割り当てられていないもの) に文字を定義する。例 2 では、そのようなコード・ポイントを使用しています。

既存の文字を再定義する場合には、DFNCHR キーワードに対するオプション標識を指定することによって、どちらの文字 (既存の文字または再定義後の文字) を印刷するのかが選択します。DFNCHR を選択しなければ、既存の文字が印刷されます。

**注:** 未割り当てのコード・ポイントを定義する方が出力操作の実行速度は速くなります。これは、ユーザーのプログラムが別の DFNCHR キーワードを選択するたびに、コード・ポイントを再ロードする必要がないからです。

## ドット・マトリックス

5224 プリンターおよび 5225 プリンターでは、ドット・マトリックスは 8 行 × 9 桁のマトリックスです。CPI または LPI の設定にかかわらず、この 8 行および 9 桁はすべて印刷されます。

ドット間の縦の間隔は、LPI の設定 (CRTPRTF コマンドの LPI パラメーター) にかかわらず常に 0.352 mm (0.014 インチ) です。LPI の設定は行間のスペースを決定するものであり、文字の高さを決めるものではありません。9 LPI (各行が 2.82 mm または 0.111 インチ) の設定では、ドットのすべての行が使用されると行間の間隔はなくなります。ただし、通常の文字セットでは、マトリックスの最下行 (8 行目) のドットは使用されないため、9 LPI の場合にも行間に若干の間隔は生じます。ユーザーが独自の文字を定義するさいには、必要ならば 8 行目を使用しても差し支えありません。

ドット間の横の間隔は CPI の設定によって異なります。10 CPI の場合には、この間隔は 0.262 mm (0.0111 インチ) であり、各文字の幅は 2.54 mm (0.1 インチ) になります。15 CPI の場合には、この間隔は 0.188 mm (0.0074 インチ) であり、各文字の幅は 1.69 mm (0.0667 インチ) になります。標準文字セットでは、文字間の間隔を設けるために 1 桁目と 9 桁目は使用していません。

独自の文字を定義するさいには、1 桁目および 9 桁目を自由に使用することができますが、ただしこれには制約条件が 1 つあります。それは、5224 プリンターおよび 5225 プリンターでは、横方向に隣接する 2 つのドットを印刷することはできないということです。横方向に隣接する 2 つのドット（切れ目のない下線など）を印刷するためには、その行を 2 度印刷しなければなりません。そのためには、各パス（印刷処理）ごとに異なるコード・ポイントのセットを使用し、1 つのパスでは奇数のドットを、そしてもう 1 つのパスでは偶数のドットを定義します。この 2 つのパスはいずれも 1 回の出力操作中に発生します。ユーザーのプログラムが横方向に隣接する 2 つのドットを印刷しようとしても、エラー・メッセージが表示されることはありませんが、どちらか 1 つのドットは印刷されません。（ある文字の最後の桁のドットと、その次の（右側の）文字の最初の桁のドットとは、互いに隣接するドットと見なされます。）縦方向に隣接するドットについては制約はありません。

1 回の出力操作では、各コード・ポイントが表すのはそれぞれ 1 つの  $8 \times 9$  のマトリックスです。それより大きい文字を印刷するためには  $8 \times 9$  のマトリックスが 2 つ以上必要であり、原則としてその 1 つ 1 つに異なるコード・ポイントを使用するものとします。さらに、上重ね印刷が必要になることもあります。


たとえば、2 倍の幅の文字を印刷するためには、その左半分について 1 つのコード・ポイントを指定し、右半分について別のコード・ポイントを指定します。同様に、2 倍の高さの文字の場合には、その上半分について 1 つのコード・ポイントが、そして下半分について別のコード・ポイントが必要です。この場合、最初の行にはすべての文字の上半分だけが印刷され、次の行にはすべての文字の下半分だけが印刷されます。上半分と下半分との間に間隔が生じないようにするために、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドで LPI(9) を指定しなければなりません。DDS を使用することにより、1 つのレコード様式の中で、2 つのフィールド、すなわち上半分のためのフィールドと下半分のためのフィールドとを定義することができます。例 2 では、幅 2 × 高さ 2 の文字を示しています。

## ドット・マトリックス内の印刷されるドットの指定

ユーザー定義のドット・マトリックス・パターンを定義する場合には、2 桁で 1 組の 16 進数を 9 個指定します。2 桁で 1 組の 16 進数のそれぞれは、最初の 1 組が 1 桁目、次の 1 組が 2 桁目というように、マトリックスの各桁に対応します。各組の左の文字はその桁の上半分に印刷するドットを制御するために指定し、右の文字はその桁の下半分に印刷するドットを制御するために指定します。

58 ページの図 14 は、著作権記号 © を印刷するためのドット・マトリックス・パターンの指定方法を示しています。

# 印刷装置ファイル、DFNCHR



RSLL764-1

図 14. 著作権記号を表すドット・マトリックスの指定

59 ページの図 15 の用紙を用いれば、最高 3 桁分の幅と 3 行分の高さを持つ文字のためのドット・パターンを設計し、必要な 16 進数を指定することができます。この文字設計用紙には、最高 9 個分の印刷位置 (横 3 桁および縦 3 行) に相当するドット・パターンを記入することができます。





## 印刷装置ファイル、DFNCHR

各印刷位置ごとに、図 16 に示してある 1 行分のパターンを記入します。1 つの升目に 1 組の 16 進数を記入しなければなりません。

コード・  
ポイント

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
—									
—									
—									
—									
—									
—									
—									

RSSL766-0

図 16. 文字設計用紙への記入

---

## 印刷装置ファイルの DFT (省略時値) キーワード

DFT キーワードは、固定情報フィールド (名前のないフィールド) の値を指定するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
DFT('value')
'value'
DFT(X'hexadecimal-value')
X'hexadecimal-value'
```

固定情報の値として指定できるのは次のいずれかです。

- 文字値。文字値の各文字は指定したとおりに印刷されます。文字数は、フィールドの印刷桁数と同じです (値内の連続した 2 つのアポストロフィは 1 つのアポストロフィとして印刷されます)。下記の例 1 を参照してください。
- 16 進数値。2 つで 1 組の文字が、文字セットの中の 1 つのコード・ポイントを表します。指定したコード・ポイントに対応する文字が、定義中のフィールドに印刷されます (代替文字は DFNCHR を用いて定義します)。印刷桁数は、アポストロフィとアポストロフィとの間に指定する文字の数の半分です。DFT で 16 進数値を指定する場合には、TRNSPY キーワードを指定しなければなりません。下記の例 2 を参照してください。

DFT キーワードおよび括弧を省略することによって、DFT を暗黙に指定することができます (これは、文字値と 16 進数値の両方に当てはまります)。この場合は、アポストロフィで囲んだ値だけを指定します。ただし、16 進数値を指定する場合には、値の前に X も付けなければなりません。

EDTCDE キーワードおよび EDTWRD キーワードは、DFT キーワードとともに指定することはできません。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。ただし、このキーワードを指定した固定情報フィールドの条件付けのために、オプション標識を使用することはできます (フィールド位置と同じ行に最後のオプション標識を指定します)。

例:

例 1 :

次の例は、文字値を使用する DFT の指定方法を示しています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          R SUPPLIES
00020A          PENS           20      2  1
00030A          INK            20      3  1
00040A          PAPER          20      4  1
00050A                                7  9DFT('ON')
00060A                                8  9'ON'
00070A
00080A  01                                12  1'Hotel name: 'Terrace Inn'
00100A
00110A  02                                12  1'Hotel name: 'Riverview Inn'
      A

```

この例で、DFT('ON') と 'ON' とは同じです。2 通りの指定を用いているのは、DFT の明示指定と暗黙指定の違いを示すためです。

標識 01 がオンであれば、次のものが印刷されます。

```
Hotel name: 'Terrace Inn'
```

標識 02 がオンで標識 01 がオフであれば、次のものが印刷されます。

```
Hotel name: 'Riverview Inn'
```

## 例 2 :

次の例は、代替文字が含まれる固定情報フィールドについての DFT の指定方法を示しています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
1 2
00010A          R RECORD          DFNCHR(X'7C' X'007E813CC324817E00')
00020A                                3 58 4DFT(X'7C') TRNSPY 4
00030A                                +2DFT('1982')
      A

```

この例では、DFT キーワードの指定されている固定情報フィールド **1** は、58 行目の 4 桁目に印刷されます。このフィールドには、16 進数 7C として定義されている文字が印刷されます。DFNCHR キーワード **2** は、この例ではレコード・レベルで指定されており、16 進数 7C を著作権記号として定義しています。

次に、この例 **3** で定義されている値の 4 通りの指定方法を示します。

```

DFT(X'7C')
X'7C'
DFT('©')
'©'

```

DFT キーワードで 16 進数値を指定する場合には、TRNSPY キーワード **4** が必要です。

## 印刷装置ファイルの DLTEDT (編集削除) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、参照されたフィールドに指定されている EDTCDE キーワードまたは EDTWRD キーワードを OS/400 プログラムではすべて無視することを指定するために使用します。データベース・ファイルのフィールド記述を参照する場合に、DLTEDT を指定すると、特定の情報の参照を防止することができます。

このキーワードにはパラメーターはありません。

## 印刷装置ファイル、DLTEDT

このキーワードは、29 桁目に R を指定し、さらに REF キーワードまたは REFFLD キーワードも指定した場合に限り有効です。

編集情報の変更が必要な場合には、定義中のフィールドに EDTCDE または EDTWRD を指定します。これらのキーワードの指定により、参照されたフィールドに指定されている編集情報が指定変更されます。この場合は、DLTEDT を指定する必要はありません。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

### 例:

次の例は、DLTEDT キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          AMT      R          5 20DLTEDT
  A
```

---

## 印刷装置ファイルの DOCIDXTAG (文書索引タグ) キーワード

これはレコード・キーワードで、文書内に索引タグを作成します。索引タグは、高機能印刷などの印刷システムや、OnDemand/400 などのポストプロセッサ・アプリケーションによって使用されます。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
DOCIDXTAG(attribute-name | &attribute-name-field
           attribute-value | &attribute-value-field
           tag-level      | &attribute-tag-level-field)
```

**attribute-name** パラメーターは必須で、索引付け属性の名前を指定します (例: "Policy Number")。属性名の最大文字数は 250 です。属性名にはブランクを含めることができます。

**attribute-name** パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは DOCIDXTAG キーワードと同じレコード様式内になければなりません。また、そのフィールドの桁数は 1~250、タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

**attribute-value** パラメーターは必須で、索引付け属性の値を指定します (例: "43127")。属性値の最大文字数は 250 です。属性値にはブランクを含めることができます。

**attribute-value** パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは DOCIDXTAG キーワードと同じレコード様式内になければなりません。また、そのフィールドの桁数は 1~250、タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

**tag-level** パラメーターは必須で、索引タグのレベルを定義します。このパラメーターには、2 つの特殊値 GROUP と PAGE を使用できます。GROUP は、属性名と属性値を現行グループに付加するように指定します。

**注:** グループ・レベルのタグは、AFP Viewer の SELECT GROUP 機能を使用して選択できます。PAGE は、属性名と属性値を現行ページに付加するように指定します。

**注:** ページ・レベルのタグは、AFP Viewer の GO TO 機能を使用して選択できます。グループ・レベルのタグは、AFP Viewer の SELECT GROUP 機能を使用して選択できます。PAGE は、属性名と属性値を現行ページに付加するように指定します。

tag-level パラメーターをプログラム – システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは DOCIDXTAG キーワードと同じレコード様式内になければなりません。また、そのフィールドの桁数は 5、タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム – システム間) として定義する必要があります。

このキーワードは DEVTYPE(\*AFPDS) のときに有効です。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

例:

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....
A
A          R RECORD1
A 02          DOCIDXTAG('Policy Number' '43127' +
A              GROUP)
A          R RECORD2          DOCIDXTAG( &ATTNAM &ATTVAL PAGE)
A          ATTNAM          20A P
A          ATTVAL          10A P
A
```

この例で、RECORD1 は索引の属性名 'Policy Number' および属性値 '43127' を指定しています。これはグループ・レベルのタグです。RECORD2 を使用すると、アプリケーション・プログラムは、変数 ATTNAM と ATTVAL を指定することによって attribute-name と attribute-value を指定できます。これはページ・レベルのタグです。

---

## 印刷装置ファイルの DRAWER (用紙入れ) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、使用する単票用紙の入っている用紙入れを指定するのに使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

DRAWER(drawer-number | &drawer-number)

drawer-number には、どの用紙入れから用紙または封筒を給紙するか指定します。指定できる値は 1~255 および \*E1 のいずれかで、それぞれ意味は次のとおりです。

- 1 給紙機構の最初の用紙入れから用紙が送られます。
- 2 給紙機構の 2 番目の用紙入れから用紙が送られます。
- n 給紙機構の n 番目の用紙入れから用紙が送られます。
- \*E1 給紙機構の封筒入れから封筒が送られます。

用紙入れ番号は、固定情報フィールドまたはプログラム – システム間フィールドとして指定できます。用紙入れ番号をプログラム – システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは DRAWER キーワードと同じレコード様式内になければなりません。また、そのフィールドの桁数は 4、データ・タイプ A、および使用目的 P として定義する必要があります。

DRAWER キーワードを指定しなかった場合には、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドの DRAWER パラメーターに指定されている値によって、使用する用紙入れが決まります。

DRAWER はページの境界で指定されていないと、実行時に無視されます。あるページについて、名前付きのフィールドまたは固定情報フィールドが 1 つも処理されていないと、プリンターはページの境界にあ

## 印刷装置ファイル、DRAWER

ります。名前付きフィールドまたは固定情報フィールドが 1 つでも処理されると、プリンターはもうページの境界にはありません。プリンターに改ページを生じさせる SKIP、SPACE、または ENDPAGE キーワードが処理されると、プリンターは再びページの境界に位置します。

DRAWER、SKIP、および SPACE キーワードは次の順序で処理されます。

SKIPB  
SPACEB  
DRAWER  
SPACEA  
SKIPA

DRAWER は、それを指定したレコード様式に対してだけ効力を持ちます。指定したレコード様式を持つレコードが処理されてしまったあと、次のレコード様式のために使用する用紙入れは、DRAWER キーワードが指定されていなければ、ファイル・レベル (CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンド) で指定されている用紙入れです。

DEVTYPE(\*SCS) で作成されたファイルの場合、数ページにまたがるレコード様式に DRAWER キーワードを指定した場合には、そのキーワードの効力が及ぶのはそれが指定されているページだけです。

同じレコード様式に対して、DRAWER キーワードと、CPI キーワードまたはレコード・レベルの DFNCHR キーワードとを同時に指定することはできません。ファイル内に、DRAWER キーワードと、CPI キーワードまたはレコード・レベルの DFNCHR キーワードとが混在するレコード様式があった場合には、そのファイルは作成されません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

注: 各レコード様式ごとに 1 つの用紙入れキーワードだけが有効です。オプション標識を使用したとしても、1 つのレコード様式に対して 2 つ以上の用紙入れキーワードを指定すると無効になります。

例:

次の例は、DRAWER キーワードの指定方法を示しています。

```
| |...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
| 00010A      R RECORD1          SKIPB(3)
| 00020A      FIELD1           10    1SPACEA(1)
| 00030A      FIELD2            5    1SPACEA(1)
| 00040A
| 00050A      R RECORD2          DRAWER(2)
| 00060A      FIELD3            5      1
| 00070A      FIELD4            5    6SKIPA(1)
| 00080A
| 00090A      R RECORD3          DRAWER(2)
| 00100A      FIELD5            10    1SPACEA(1)
| 00110A      FIELD6            10    1SKIPA(1)
| 00120A      FIELD7            10    1SPACEA(1)
| 00130A      FIELD8            10    1SPACEA(1)
| 00140A
| 00150A      R RECORD4          DRAWER(2)
| 00160A      FIELD9            10    1SKIPB(30)
| 00170A      FIELD10           10    21
| 00180A      R RECORD5          SKIPB(3)
| 00190A      FIELD11           10    1SPACEA(1)
| 00200A      FIELD12           10    1SPACEA(1)
| 00210A      R RECORD6          SKIPB(1) DRAWER(&FIELD13)
| 00220A      FIELD14           10      1
| 00230A      FIELD13            4    P
```

- 1 この例では、レコード様式 RECORD1 の処理のあとは、プリンターがページの境界にありません。したがって、レコード様式 RECORD2 が処理されるときには、DRAWER は無視され、用紙は、前に (ファイル・レベルで) 指定された用紙入れから引き続き給紙されます。RECORD2 の FIELD4 には SKIPA(1) が指定されているので、RECORD2 の処理後はプリンターがページの境界にあります。したがって、RECORD3 の両ページのための用紙は用紙入れ 2 から送られます。レコード様式 RECORD4 および RECORD5 のために使用される用紙入れは、ファイル・レベルで指定されている用紙入れ (この例では用紙入れ 1) です。しかし、RECORD4 はページの途中から始まるので、RECORD3 と同じページ (用紙入れ 2 の用紙) に印刷されます。レコード様式 RECORD5 は、別のページに印刷され (SKIPB(3) のため)、そのための用紙は用紙入れ 1 から送られます。RECORD6 を使用すると、アプリケーション・プログラムは、フィールド FIELD13 を設定することによって用紙入れ番号を指定できます。

## 印刷装置ファイルの DTASTMCMD (データ・ストリーム・コマンド) キーワード

これは、レコード・レベルまたはフィールド・レベル・キーワードで、データ・ストリーム・コマンドまたはその他の情報をスプール・ファイルに保管させるために使用します。このコマンドを使用して、スプール・ファイルの特定ページのレコードまたはフィールドをどのように処理するのかを決定できます。DTASTMCMD が有効になるのは、装置タイプ \*AFPDS が指定された印刷装置ファイルに限ります。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
DTASTMCMD(text |&text-field);
```

テキストはアポストロフィで囲まなければなりません。テキストの長さが 255 文字を超える場合には、コンパイル時にエラー・メッセージが通知されます。

指定されたプログラム - システム間フィールドは DTASTMCMD キーワードと同じレコード様式内になければなりません。プログラム - システム間フィールドの長さが 255 文字を超える場合には、コンパイル時にエラー・メッセージが通知されます。

ユーザー・アプリケーションまたはユーザー指定のプログラムはスプール・ファイルの特定ページを処理する方法を知っている必要があるため、データ・ストリームを探索してデータ・ストリーム・コマンドを取り出すことができます。このコマンドは、AFPDS (MODCA) NOP コマンドに含まれています。NOP は、このキーワードを含むレコードまたはフィールドについてのどの印刷可能データよりも先にデータ・ストリーム内に構築されます。この情報は保管されたばかりなので、このキーワードが実際のファイルに直接影響を与えることはありません。NOP コマンドについての詳細は、*MO:DCA Reference (SC31-6802)* を参照してください。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

**注:** このキーワードは、レコードおよびフィールドごとに、それぞれ 1 回だけ指定することができます。

**例:**

次の例は、DTASTMCMD キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A          R RECORD1          DTASTMCMD('TEXT(Record 1)')
A          FIELD1           10A    5  5
A 01          DTASTMCMD('TEXT(Field 1)')
A          FIELD2           10A   10 5DTASTMCMD(&DATA);
A          DATA            10A  P
A
```



## 印刷装置ファイル、DTASTMCMD

レコード RECORD1 のデータ・ストリームには、DTASTMCMD のテキストとして TEXT(Record 1) があります。オプション標識 01 がオンに設定されている場合には、フィールド FIELD1 のデータ・ストリームには、DTASTMCMD のテキストとして TEXT(Field 1) があります。オプション標識 01 がオフに設定されている場合には、FIELD1 では DTASTMCMD のデータ・ストリーム・テキストは生成されません。FIELD2 は、DATA に入っているものを DTASTMCMD のテキストとして使用します。

---

## 印刷装置ファイルの DUPLEX (両面印刷) キーワード

これはレコード・レベルのキーワードで、出力を用紙の片面に印刷するか、両面に印刷するかを指定します。

キーワードの形式は次のとおりです。

DUPLEX(duplex-value | &duplex-value)

指定できる値は次のいずれかです。

**\*NO** 出力は用紙の片面に印刷されます。

**\*YES** 出力は用紙の両面に印刷され、それぞれの印刷ページは上下同じ向きに印刷されます。これは通常、出力をサイドでとじる場合に使用されます。

### **\*TUMBLE**

出力は用紙の両面に印刷され、一方の印刷ページは他方の印刷ページと上下反対向きに印刷されます。これは通常、出力を上端でとじる場合に使用されます。

両面印刷値は、固定情報またはプログラム - システム間フィールドとして指定できます。両面印刷値をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは DUPLEX キーワードと同じレコード様式内になければなりません。また、そのフィールドの桁数は 7、タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

ファイルに DUPLEX が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

用紙の表側の印刷が現在行われている場合、現行の用紙は排出され、新しい用紙が送られます。DUPLEX キーワードを指定しなかった場合には、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドの DUPLEX パラメーターに指定されている値によって、両面印刷の値が決まります。

DUPLEX はページの境界で指定されていないと、実行時に無視されます。あるページについて、名前付きのフィールドまたは固定情報フィールドが 1 つも処理されていないならば、プリンターはページの境界にあります。名前付きフィールドまたは固定情報フィールドが 1 つでも処理されると、プリンターはもうページの境界にはありません。SKIP、SPACE、ENDPAGE、または INVMMAP のいずれかのキーワードが処理されたためにプリンターが改ページを行うと、プリンターは再びページの境界に位置づけられます。

DUPLEX、SKIP、および SPACE の各キーワードは、次の順に処理されます。

```
SKIPB
SPACEB
DUPLEX
SPACEA
SKIPPA
```

DUPLEX は、それを指定したレコード様式に対してだけ効力を持ちます。指定のレコード様式を持つレコードが処理された後、次のレコード様式 (DUPLEX キーワードが指定されていない場合) に使用される両面印刷値は、ファイル・レベル (CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンド) で指定されている両面印刷値です。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

**注:**

1. MVS™ にスプール・ファイルを送信する際にこの DDS キーワードを使用すると、正しく印刷されないスプール・ファイルが生成されます。スプール・ファイルは印刷されず、PSF/MVS によって出力キューに保留されます。
2. このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*APDS) を指定して IPDS プリンター上でファイルを印刷できません。

**例:**

次の例は、DUPLEX キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A      R REC1          DUPLEX(*YES)
A      FLD1           5A    60 10
A*
```

レコード様式 REC1 を印刷するとき、両面印刷が選択されます。

---

## 印刷装置ファイルの EDTCDE (編集コード) キーワード

このキーワードは、出力可能数字フィールドを編集するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

EDTCDE(edit-code [\* | floating-currency-symbol])

指定する編集コードに応じて、印刷されるフィールドの体裁を次のように変更することができます。

- 先行ゼロが抑制されます。
- 小数点の位置を示すため、および数字を 3 桁ごとに区切るために、フィールドにコンマおよびピリオドを入れることができます。
- 負の値の右端に負符号または CR を付けて印刷することができます。
- ゼロの値をゼロまたはブランクとして印刷することができます。
- 有効数字の左側にアスタリスクを印刷して、アスタリスクによる保護を施すことができます。
- 通貨記号 (システム値 QCURSYM に対応するもの) を、最初の実効数字のすぐ左側に印刷することができます (このような通貨記号を浮動通貨記号といいます)。固定通貨記号の場合には、EDTWRD キーワードを使用します。
- フィールドは、さらに、ユーザー定義の編集コードを使用して編集することができます。詳細は、70 ページの『印刷装置ファイル内のユーザー定義の編集コード』を参照してください。

EDTCDE キーワードは、ほとんどの編集上の要件を満たすことができます。EDTCDE キーワードが十分でない場合は、EDTWRD キーワードを使用してください。

## 印刷装置ファイル、EDTCDE

EDTCDE キーワードは、35 桁目 (データ・タイプ) に S またはブランクが入っているフィールドに対してのみ有効です。

同一のフィールドに対し、EDTCDE と EDTWRD の両方を指定することはできません。データベース・ファイルで前に定義されているフィールドに EDTCDE が指定されている場合には、定義中のフィールドに対して EDTCDE キーワードを指定する必要はありません。代わりに、29 桁目に R を指定して、前に定義したフィールドを参照します。参照されたフィールドに指定されている編集は、印刷装置ファイルに組み込まれます。ただし、印刷装置ファイルのフィールドに桁数、データ・タイプ、または小数点以下の桁数を指定した場合には、参照フィールドに指定された編集指定は印刷装置ファイルには複写されません。したがって、この場合には、印刷装置ファイルで編集を指定し直さなければなりません。

DFT キーワードを EDTCDE キーワードとともに指定することはできません。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

EDTCDE キーワードについて詳しくは、表示装置ファイルの EDTCDE キーワードを参照してください。

指定できる編集コードには、OS/400 編集コード とユーザー定義の編集コードの 2 種類があります。

例:

次の例は、EDTCDE キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00050A          PRICE          5 2 5 2EDTCDE(J *)
  A
```

## 印刷装置ファイル内の OS/400 編集コード

OS/400 編集コードは次のとおりです。

1~4  
A~D  
J~Q  
W~Z

注: iSeries サーバーのハードウェアは優先符号 F で動作します。これは、編集コード X を使用すると同じです。DATE キーワードまたは TIME キーワードを編集コード X とともに指定した場合、区切り文字は印刷されません。

### 印刷装置ファイル内のアスタリスク充てんまたは浮動通貨記号

必要に応じて、アスタリスク充てん、または浮動通貨記号を、編集コード 1~4、A~D、および J~Q とともに指定することができます。

アスタリスク充てんを指定すると、制御された個々のゼロの代わりにアスタリスク (\*) が書き込まれます。全桁がゼロのフィールドでは、フィールドの全桁にアスタリスクが印刷されます。

浮動通貨記号を指定すると、通貨記号が最初の有効数字の左側に印刷されます。ゼロを制御する編集コードを使用した場合には、全桁ゼロのフィールドでは通貨記号は印刷されません。指定する記号は、通貨記号についてのシステム値 (QCURSYM) に一致していなければなりません。(記号はファイル作成時に一致することが必要ですが、ファイル使用時にはその必要はありません。)

注: ファイル作成後に編集コードを変更しても、変更した編集コードは、そのファイルを再作成しない限り使用されません。ファイル作成時点で指定されていた編集機能が使用されます。

次の表は、OS/400 編集コードの持つ機能を要約したものです。

表 4. OS/400 編集コードの早見表

編集コード	コンマ <sup>1</sup> の印刷	小数点 <sup>1</sup> の印刷	負数の場合の符号の印刷	システム値 QDECFMT の値 I	システム値 QDECFMT の値 I	システム値 QDECFMT の値 J	先行ゼロの抑制
1	あり	あり	符号なし	.00 または 0	,00 または 0	0,00 または 0	あり
2	あり	あり	符号なし	ブランク	ブランク	ブランク	あり
3		あり	符号なし	.00 または 0	,00 または 0	0,00 または 0	あり
4		あり	符号なし	ブランク	ブランク	ブランク	あり
A	あり	あり	CR	.00 または 0	,00 または 0	0,00 または 0	あり
B	あり	あり	CR	ブランク	ブランク	ブランク	あり
C		あり	CR	.00 または 0	,00 または 0	0,00 または 0	あり
D		あり	CR	ブランク	ブランク	ブランク	あり
J	あり	あり	- (マイナス)	.00 または 0	,00 または 0	0,00 または 0	あり
K	あり	あり	- (マイナス)	ブランク	ブランク	ブランク	あり
L		あり	- (マイナス)	.00 または 0	,00 または 0	0,00 または 0	あり
M		あり	- (マイナス)	ブランク	ブランク	ブランク	あり
N	あり	あり	- (マイナス)	.00 または 0	,00 または 0	0,00 または 0	あり
O	あり	あり	- (マイナス)	ブランク	ブランク	ブランク	あり
P		あり	- (マイナス)	.00 または 0	,00 または 0	0,00 または 0	あり
Q		あり	- (マイナス)	ブランク	ブランク	ブランク	あり
W <sup>2</sup>							あり
Y <sup>3</sup>							あり
Z <sup>4</sup>							あり

## 印刷装置ファイル、EDTCDE

表 4. OS/400 編集コードの早見表 (続き)

編集コード	コンマ <sup>1</sup> の印刷	小数点 <sup>1</sup> の印刷	負数の場合の符号の印刷	システム値 QDECFMT の値ブランク	システム値 QDECFMT の値 I	システム値 QDECFMT の値 J	先行ゼロの抑制
注:							
1. 小数点文字 (米国ではピリオドとして使用)、数値を 3 桁ごとに区切るための文字 (米国ではコンマとして使用)、およびゼロ抑制のタイプ (コンマおよびピリオドの配置により異なる) は、システム値 QDECFMT により決まります。QDECFMT システム値の詳細については、iSeries Information Center の「システム管理」カテゴリにある『システム値』トピックを参照してください。							
2. 編集コード W は、5 桁の日付フィールドの先頭のゼロを抑制します。また、6~8 桁のフィールドの始めの 3 桁のゼロを抑制します。さらに編集コード W は、次のような形式で、年月日の間にスラッシュ (/) を入れます。							
nn/nnn							
nnnn/nn							
nnnn/nnn							
nnnn/nn/nn							
3. 編集コード Y は、3~6 桁の日付フィールドの先頭のゼロを抑制します。また、7 桁の日付フィールドの初めの 2 桁のゼロを抑制します。さらに編集コード Y は、次のような形式で、年月日の間にスラッシュ (/) を入れます。							
nn/n							
nn/nn							
nn/nn/n							
nn/nn/nn							
nnn/nn/nn							
nn/nn/nnnn							
DATE キーワードが EDTCDE(Y) と一緒に指定された場合、使用される区切り文字は実行時のジョブ属性 DATSEP です。DATSEP ジョブ属性に区切り文字が指定されていない場合には、システム値 QDATSEP (省略時値はスラッシュ (/)) が使用されます。ファイル作成時点で DATFMT が JUL (年間通算日) の場合には、日付の形式は nnnnnn です。EDTCDE(Y) が指定されている場合には、スラッシュ (/) がジョブ日付区切り文字を表し、日付の形式は nn/nnn となります。							
4. 編集コード Z は、数字フィールドから符号 (正または負の) を除去します。単位桁の符号は、フィールドが書き出される前に 16 進数 F に変換されます。							

## 印刷装置ファイル内のユーザー定義の編集コード

編集コード 5~9 はユーザー定義の編集コードです。ユーザー定義の編集コードは、OS/400 編集コード以上の編集機能を持っています。たとえば、ハイフンの入った数字 (電話番号など) や複数の小数点の入っている数字を編集しなければならない場合があります。そのような場合にユーザー定義の編集コードを使用することができます。この編集コードには QEDIT5、QEDIT6、QEDIT7、QEDIT8、および QEDIT9 という名前が付いており、DDS または高水準言語プログラミングから番号 (5、6、7、8、または 9) で参照することができます。

ユーザー定義の編集コードは OS/400 のオブジェクトであり、印刷装置ファイル作成前に作成しておかなければなりません。これは、編集記述作成 (CRTEDTD) コマンドを用いて作成します。ユーザー定義の編集コードを指定した印刷装置ファイルを作成する場合には、編集に関する情報は、事前に作成されている編集記述から取り出して使用されます。印刷装置ファイルの作成が済んだ後でユーザー定義の編集コードを変更しても、印刷装置ファイルを再作成しない限り、新しい編集コードが印刷装置ファイルに影響を及ぼすことはありません。

次の表は、有効な編集コードと編集前のソース・データおよび編集後の出力データの例を示しています。ゼロ抑制および小数点文字は、システム値 QDECFMT により決まります。日付区切り記号は、ジョブ属性 DATSEP により決まります。この図では、QDECFMT は x (ブランク) で、DATSEP は / (スラッシュ) であると仮定しています。

表 5. 有効な編集コード、ソース・データ、および編集後の出力

編集コード	正数: 小数点以下 2 桁	正数: 小数部分なし	負数: 小数点以下 3 桁 <sup>1</sup>	負数: 小数部分なし	全桁ゼロ: 小数点以下 2 桁 <sup>1</sup>	全桁ゼロ: 小数部分なし <sup>1</sup>
編集なし	1234567	1234567	xxxx125-	xxxx125-	xxxxxx	xxxxxx
1	12,345.67	1,234,567	.125	125	.00	0
2	12,345.67	1,234,567	.125	125		
3	12345.67	1234567	.125	125	.00	0
4	12345.67	1234567	.125	125		
A	12,345.67	1,234,567	.125CR	125CR	.00	0
B	12,345.67	1,234,567	.125CR	125CR		
C	12345.67	1234567	.125CR	125CR	.00	0
D	12345.67	1234567	.125CR	125CR		
J	12,345.67	1,234,567	.125-	125-	.00	0
K	12,345.67	1,234,567	.125-	125-		
L	12345.67	1234567	.125-	125-	.00	0
M	12345.67	1234567	.125-	125-		
N	12,345.67	1,234,567	-.125	-125	.00	0
O	12,345.67	1,234,567	-.125	-125		
P	12345.67	1234567	-.125	-125	.00	0
Q	12345.67	1234567	-.125	-125		
W <sup>2</sup>	1234/567	1234/567	0/125	0/125	0/000	0/000
Y <sup>3</sup>	123/45/67	123/45/67	0/01/25	0/01/25	0/00/00	0/00/00
Z <sup>4</sup>	1234567	1234567	125	125		

## 注:

1. x は、ブランクを表します。
2. 編集コード W は、5 桁の日付フィールドの先頭のゼロを抑制します。また、6~8 桁のフィールドの最初の 3 桁のゼロを抑制します。詳細については、69 ページの表 4 の 2 番目の脚注を参照してください。
3. 編集コード Y は、3~6 桁の日付フィールドの先頭のゼロを抑制します。また、7 桁の日付フィールドの最初の 2 桁のゼロを抑制します。詳細については、69 ページの表 4 の 2 番目の脚注を参照してください。
4. 編集コード Z は、(正または負の) 符号を取り除き、先行ゼロを抑制します。

## 印刷装置ファイルの EDTWRD (編集語) キーワード

EDTCDE キーワードでは所要の編集結果が得られない場合には、代わりに編集語を指定します。編集語は、フィールドの値をどのような形式で印刷するかを指定し、また、小数点、コンマ、浮動通貨記号または固定通貨記号、および貸方記号などの文字を挿入することによりデータを明確にします。さらに、先行ゼロの制御およびアスタリスクによる保護を行う場合にも編集語を使用することができます。

キーワードの形式は次のとおりです。



## 印刷装置ファイル、EDTWRD

EDTWRD('edit-word')


前に指定したデータベース・ファイルのフィールドに EDTWRD の指定がある場合には、定義中のフィールドに EDTWRD を指定する必要はありません。代わりに、29 桁目に R を指定して、前に定義したフィールドを参照します。そうすると、その参照フィールドについて指定されている編集が印刷装置ファイルに組み込まれます。ただし、印刷装置ファイルのフィールドについて桁数、データ・タイプ、または小数点以下の桁数を指定した場合には、参照フィールドの編集仕様は印刷装置ファイルに組み込まれないので、印刷装置ファイルについて新たに編集を指定しなければなりません。

### 詳細:

- 編集語の構成部分
- 編集語の本体の構成
- 編集語の状況の構成
- 編集語の拡張部分の構成

## 印刷装置ファイル内の編集語の構成部分

編集語は、3 つの部分、つまり、本体、状況、および拡張部分から成っています。次の図は編集語の 3 つの部分を示しています。



本体には、データ・フィールドから出力レコードへと転送される数字が入ります。本体は編集語の左端の桁から始まり、数字による置き換えが可能な右端の文字で終わります。全体に含まれるブランクの数 (+ ゼロ 1 個またはアスタリスク 1 個) は、編集されるデータ・フィールドの桁数と同数です。

状況桁には、該当データ・フィールドの符号 (+ または -) が印刷されます。状況桁は、本体の右側にあり、CR (貸方) または - (負) 符号までです。CR または - の符号は、フィールドの値が負の場合にだけ印刷されます。CR または - の符号が指定されていない編集語には、状況桁はありません。

拡張部分は、編集操作により変更されることはありません。拡張部分は、状況桁 (または、状況桁の指定がない場合は本体) の右にある最初の桁から始まり、編集語の右端の文字で終わります。

## 印刷装置ファイル内の編集語の本体の構成

次の各文字は、編集語の本体で使用されると、特殊な意味を持ちます。

### ブランク

ブランクは、データ・フィールドの対応する桁の文字で置き換えられます。ブランク桁は数字桁と見なされます。

### アンパーサンド

アンパーサンドは、編集済みフィールドではブランクになります。つまり、アンパーサンドは印刷されません。

**ゼロ** ゼロ抑制を打ち切るためには、ゼロ抑制を打ち切りたい右端の桁に、ゼロを指定します。このゼロは、データ・フィールドの対応する桁の文字がゼロでない限り、その文字で置き換えられます。ゼロ抑制停止文字の右側にあるデータ内のゼロは、すべて印刷されます。ゼロ抑制停止文字は数字桁



と見なされます。ただし、それが最初の文字のときは、数字桁を意味しません。少なくとも 1 つは先行ゼロが抑制されます。抑制されたゼロは、それぞれ空白で置き換えられます。

### アスタリスク

ゼロ抑制を打ち切りたい右端の桁にアスタリスクを入れると、抑制が打ち切られ、ゼロはアスタリスクで置き換えられます (アスタリスクによる保護)。ゼロに先行するアスタリスクは、アスタリスク保護を示すものと見なされます。この場合、アスタリスクの後のゼロは、固定情報として表示されます。ゼロ抑制停止文字の右側にあるアスタリスクまたはゼロは、すべて固定情報です。

### 通貨記号

ゼロ抑制コードのすぐ左に通貨記号をコーディングすると、最初の有効数字の左端の桁に通貨記号が挿入されます。このような使い方をした場合に、この記号を浮動通貨記号と呼びます。

編集語の左端の桁にコーディングした通貨記号は、位置が固定されており、常に同じ桁に印刷されます。このような使い方をした場合に、この記号を固定通貨記号と呼びます。

通貨記号は数字置換桁とは見なされません。この記号は、システム値 QCURSYM に一致するものでなければなりません。

### 小数部およびコンマ

小数点およびコンマは、編集語の中にコーディングした桁に対応する桁に印刷されます。ただし、最初の有効数字より前にある場合には、空白またはアスタリスクで置き換えられます。

その他の文字は、データ・フィールドの中で有効数字の右側にある場合には、すべて印刷されます。データの中で、最高位の有効数字より左側にある場合には、空白になるか、または、アスタリスク保護が使用されていればアスタリスクで置き換えられます。

## 印刷装置ファイル内の編集語の状況の構成

次の各文字は、編集語の状況桁で使用されると、特殊な意味になります。

### アンパーサンド

編集済み出力フィールドでは空白になります。編集済み出力フィールドに、アンパーサンドを入れることはできません。

### CR または負符号

編集済み出力フィールドの符号が正 (+) の場合には、状況桁は空白になります。負 (-) の場合には、CR または負符号が指定された桁がそのまま出力されます。

## 印刷装置ファイル内の編集語の拡張部分の形式

編集語の拡張部分の文字は、必ずそのまま出力されます。拡張部分に空白を含めることはできません。編集済み出力フィールドに空白が必要な場合には、編集語の本体にアンパーサンドを指定します。

有効な編集語を指定するためには、次の規則に従ってください。

- 同一フィールドに対して、EDTWRD と EDTCDE の両方を指定することはできません。
- 編集語はアポストロフィで囲まなければなりません。
- EDTWRD キーワードが使用できるのは、数字のみのフィールド (35 桁目に S を指定したもの) の場合のみです。
- 編集語に含まれる空白およびゼロ抑制停止文字 (数字桁) の合計は、フィールドの桁数に等しい値でなければなりません。
- ゼロ抑制停止文字が編集語で最初の文字である場合、空白の合計はフィールドの長さ、またはフィールドの長さから 1 を引いた数に等しくなる場合があります。

## 印刷装置ファイル、EDTWRD

- 浮動通貨記号を使用する場合には、通貨記号は数字位置に含まれません。たとえば、桁数が 7 桁で小数点以下の 2 桁のフィールドについて浮動通貨記号を指定する場合には、編集語は次のようになります。

```
EDTWRD(' ___$0. _')
```

ここで、\_ はブランクを表します。

- 負数に負符号を表示したい場合には、編集語に符号を 1 つ含めます。負符号 (-) または文字 CR (貸方) を最後の数字置換文字の右側に指定します。これらは、数値が負の場合にだけ出力されます。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

DFT キーワードを EDTWRD キーワードとともに指定することはできません。

EDTWRD キーワードについて詳しくは、表示装置ファイルの EDTWRD キーワードを参照してください。

### 例:

次の例は、EDTWRD キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          CRYCST          7 2 5 2EDTWRD(' $0. ')
  A
```

75 ページの図 17 は、編集語、フィールドのプログラム値、およびフィールドの印刷される値 (編集結果) の例を示します。

編集語				プログラム値	編集結果			
'	.	0.	&CR**'	0000000005-			.05	CR*
'	.	\$0	CR**'	0000000005+			\$0.05	*
'	.	\$0.	CR**'	0034567890-		\$345,678.90	CR**	*
'\$	.	0.	'	0000000000	\$		.00	
'\$&	.	0	&-&GROSS'	1234567890-	\$	12,345,678.90	-	GROSS
'	.	*	&-'	0000135792	*** **	1,357.92		
				0000135792	0000	135792		
				0000135792-	0000	135792		
				0000000000				
				0000135678+		135678		
				0000135678-		135678		
		0'		0000135678-		135678		
'0				0000135678+	0001	35678		
'\$			&-&NET'	0000135678+	\$	135678	NET	
'\$			&-&NET'	0000135678-	\$	135678	-	NET
'\$0			-&NET'	0000135678	\$	000135678	NET	
'		\$0	&CR**'	0000135678-		\$135678	CR*	
'		\$0	&CR**'	1234567809-	\$	1234567809	CR*	
'		*	&CR'	0000	*** **	*** **	CR	
'		*	&CR'	0000000000-	*** **	*** **	0	CR
'*				0000135678-	*000	135678		
'			&CR*&NET'	0000135678-		1,356.78	CR*	NET
'			&CR*&NET'	0000135678		1,356.78	*	NET
'		\$0.	'	0000000005		\$0.05		
'		\$0.	CR'	0001356789-		\$13,567.89	CR	
'		*	*CR**'	0000135678+	*** **	1,356.78	*	**
'			DOLLARS CENTS'	0000135678		1,356	DOLLARS	78CENTS
'0				095140036		95-14-0036		
'& * 0				0130579	**	130,579		
'	-	-	&LATER'	093076	9-30-76	LATER		
'	&	&	&LATER'	093076	9 30 76	LATER		
'	/	/		100176	10/01/76			

図 17. 編集語の例

## 印刷装置ファイルの ENDPAGE (ページ終了) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、レコードの印刷後に現在のページを排出するよう指定します。

このキーワードにはパラメーターはありません。

ファイルに ENDPAGE が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

## 印刷装置ファイル、ENDPAGE

固定情報フィールドが、ENDPAGE キーワードも指定されているレコード様式に指定された場合には、エラー・メッセージが出ます。

ENDPAGE は次のキーワードとともに指定することができません。

SPACEA  
SPACEB  
SKIPA  
SKIPB

注: このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

例:

次の例は、ENDPAGE キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A          R REC1          ENDPAGE
A          FLD1           5A   66 10
A*
A          R REC2
A 01          ENDPAGE
A          FLD1           5A   POSITION(8.5 10.2)
A
```

REC1 が印刷されるたびにページの排出が行われます。

アプリケーションが REC2 を書き込むさい、標識 01 がオンの場合には、ページの排出は REC2 の印刷後に起こります。アプリケーションが REC2 を書き込むさい、標識 01 がオフの場合には、ページの排出は行われません。

---

## 印刷装置ファイルの ENDPAGGRP (ページ・グループ終了) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、前に STRPAGGRP キーワードによって開始されたページの論理グループを終了するために使用します。アクティブなグループがない場合、このキーワードは無視されます。

このキーワードにはパラメーターはありません。

注:

1. ページのグループをネストまたはオーバーラップさせることはできず、各グループが終了するまでは別のグループを開始できません。
2. このキーワードは DEVTYPE(\*AFPDS) のときに有効です。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。
3. 現行ページにあるページの論理グループを終了するために、新しいページにスキップする前に ENDPAGGRP キーワードを実行する必要があります。ENDPAGE キーワードを使用してページを終了する場合は、ENDPAGE キーワードを実行する前に ENDPAGGRP キーワードを実行する必要があります。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

例:

次の例は、ENDPAGGRP キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....
  A
  A          R RECORD1          ENDPAGGRP
  A
```

この例では、RECORD1 は STRPAGGRP によって前に開始されたグループを終了します。

## 印刷装置ファイルの FLTFIXDEC (浮動小数点数から固定小数点数へ) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、浮動小数点数フィールドの数値を固定小数点数形式で印刷するために使用します。

このキーワードにはパラメーターはありません。

FLTFIXDEC を使用すると、浮動小数点数の数値は、まず最初に、指数が 0 である等価の数値に変換されます。変換の結果得られた数値 (仮数および指数) が、桁数と小数点以下の桁数の値で定義されたフィールドに収まる場合には、この数値が、指数を抑制し小数点に位置合わせした上で、印刷されます。この数値が、桁数と小数点以下の桁数の値で定義されたフィールドに収まらない場合には、数字が標準の浮動小数点数形式である `n.nnnnnnE+nnn` で印刷されます。FLTFIXDEC キーワードを指定した場合、フィールドの桁数は、DDS で指定した桁数に 2 (符号と小数点) を加えた桁数となります。フィールドの最小桁数は 6 です。

この数値が、FLTFIXDEC により当該フィールドについて指定された合計の桁数および小数点以下の桁数を備えた固定小数点形式に対して、大きすぎるかまたは小さすぎる場合には、値は浮動小数点数形式で表示され、仮数は以下のように印刷されます。(仮数とは、指数符号 E の左側の、符号と小数点とを含む数字のストリングです。)

- 仮数の合計桁数: DDS の合計桁数 - 5
- 仮数の小数部分の桁数: DDS の合計桁数 - 6

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

例:

次の例は、FLTFIXDEC キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
  A          R RECfmt1
  A          FIELD1          10F 3  1 2FLTFIXDEC
  A                               FLTPCN(*DOUBLE)
  A
```

出力数値は、次のように変更されます。

出力数字	印刷形式
-4.99994321000000E-004	'-4.0000E-004'
-5.00010000000000E-004	' -0.001'
-2.69123400000000E-002	' -0.027'
-0.00000000000000E+000	' 0.000'

## 印刷装置ファイル、FLTFIXDEC

出力数字	印刷形式
0.000000000000000E+000	' 0.000'
2.71828182845900E+003	' 2718.282'
3.14159000000000E-052	' 3.14163-052'
9.87654321012345E+006	' 9876543.210'
9.9999999960000E+006	' 1.0000E+007'

---

## 印刷装置ファイルの FLTPCN (浮動小数点の精度) キーワード

このキーワードは、浮動小数点数フィールドの精度を指定するのに使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

FLTPCN(\*SINGLE | \*DOUBLE)

\*SINGLE パラメーターは単精度を指定し、\*DOUBLE パラメーターは倍精度を指定します。このキーワードは、浮動小数点数フィールド (データ・タイプ F) に対してのみ有効です。

単精度のフィールドの桁数は最大 9 桁、倍精度のフィールドの桁数は最大 17 桁です。9 (単精度の場合) または 17 (倍精度の場合) より大きなフィールド桁数を指定すると、エラー・メッセージが表示されて、ファイルの作成は行われません。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

例:

次の例は、FLTPCN キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00090A          FIELDA          17F 4  2 3FLTPCN(*DOUBLE)
  A
```

この例では、FIELDA は倍精度の浮動小数点数フィールドです。

---

## 印刷装置ファイルの FNTCHRSET (フォント文字セット) キーワード

これはファイル・レベル、レコード・レベル、またはフィールド・レベルのキーワードであり、レコード内の名前付きフィールドまたは固定情報フィールドの印刷時のフォントを指定します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
| FNTCHRSET([library-name/ | &library-name-field/]
| font-character-set | &font-character-set-field
| [library-name/ | &library-name-field/]
| code-page | &code-page-field
| [( *POINTSIZE height-value | &height-value-field
| width-value | &width-value-field)])
```

FNTCHRSET パラメーターに対してプログラム - システム間フィールドが以下のように記述される場合、このフィールドが使用できるのは、キーワードがレコード・レベルまたはフィールド・レベルで使用されるときだけです。

font-character-set および code-page パラメーターは必須です。両方の桁数は 8 文字までです。

オプションの library-name パラメーターで、フォント文字セットまたはコード・ページをさらに修飾することができます。ライブラリー名を指定しない場合には、印刷時のフォント文字セットまたはコード・ページ



ジの探索に \*LIBL が使用されます。\*LIBL が使用される場合には、要求されたフォントを探索するさいにシステム提供のフォント・ライブラリーがライブラリー・リストに追加されます。IBM 提供のフォント文字セット名またはコード・ページ名を表示するには、フォント資源の処理 (WRKFNTRSC) コマンドを使用してフォント文字セットまたはコード・ページを指定します。IBM 提供のフォント文字セット名はすべて文字 C0 から始まり、IBM 提供のコード・ページ名はすべて T1 から始まります。

l 次の例に示すとおり、library-name および font-character-set は、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

- l • [library-name/]font-character-set...
- l • [library-name/]&field1
- l • [&field2/]font-character-set...

l library-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、このフィールドは FNTCHRSET キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 10、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

l font-character-set をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、このフィールドは FNTCHRSET キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 8、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

l 次の例に示すとおり、library-name および code-page は、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

- l • [library-name/]code-page...
- l • [library-name/]&field1
- l • [&field2/]code-page...

l library-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、このフィールドは FNTCHRSET キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 10、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

l code-page をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、このフィールドは FNTCHRSET キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 8、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

**注:** アプリケーションが専用リソース (たとえば、フォント、ページ・セグメント、オーバーレイ、またはシステムで配布されたのではない GDF ファイル) を使用する場合には、次の点を注意してください。これらのリソースを参照するさい、\*LIBL を指定するかライブラリー名を指定しない場合には、そのリソースは、スプール・ファイルを作成するアプリケーションが使用しているライブラリー・リストを介して使用できなければなりません。

point-size は、数字フォントをさらに定義するための任意指定のパラメーターで、このパラメーターにはポイント・サイズを指定します。point-size パラメーターは、次の形式で指定します。

(\*POINTSIZ height-value width-value)

height-value は、フォントの高さのポイント・サイズを指定します。width-value は、フォントの幅のポイント・サイズを指定します。フォントのスケールを均等にする場合 (高さと同幅) は、height-value だけを指定できます。height-value を指定せずに width-value を指定することはできません。このパラメーターに使用できる値は 0.1~999.9 です。



## 印刷装置ファイル、FNTCHRSET

次の例に示すとおり、point-size height および point-size width は、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

- [(\*POINTSIZ height-value &field1)]
- [(\*POINTSIZ &field2 width-value)]

point-size の height-value または width-value をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、これらのフィールドは FNTCHRSET キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。それらのフィールドは、小数点以下の桁数が 1 で長さが 4、データ・タイプ S、また使用目的 P (プログラム - システム間) として定義しなければなりません。

### 注:

1. ラスター・フォントの場合、PSF/400 はポイント・サイズを無視します。PSF/400 は、スプール代行受信時に妥当性検査を行ったり、エラー・メッセージを出したりしません。
2. アウトライン・フォントに対してポイント・サイズを指定しない場合、PSF/400 はスプール・ファイルを印刷できません。スプール・ファイルは、印刷書き込み時に保留されます。PSF/400 はスプール代行受信時には妥当性検査を行いません。

フォント文字セットまたはコード・ページ値は印刷時に検査されます。それが無効の場合、またはリソースが見つけれられない場合には、エラー・メッセージが出されます。

**注:** 印刷装置ファイルの作成時にフォント文字セット (FNTCHRSET) パラメーターに文字セットおよびコード・ページが指定されているとき、桁のスペーシングは、この印刷装置ファイル・レベル・パラメーターを使用して行われます。FNTCHRSET キーワードで指定されたフォントまたはコード・ページは無視されます。印刷装置ファイル・パラメーター FNTCHRSET で指定されたフォントおよびコード・ページが使用されます。

ファイルに FNTCHRSET が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

FNTCHRSET は、FONT または CDEFNT キーワードと同じレベルで指定することはできません。

**注:** このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

### 例:

次の例は、FNTCHRSET キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A          R REC1
A          FLD1A          14A    3 8FNTCHRSET(C0S0CE12 T1L0PCHN)
A*
A          FLD2A          10A    5 8FNTCHRSET(USERLIB/FNTCHR +
A          USERLIB/CODEPG1 +
A          (*POINTSIZ 99.9))
A*
A          FLD3A          10A    5 8FNTCHRSET(FNTCHR CODEPG1 +
A          (*POINTSIZ 5.0 3.0))
```

FLD1A は、フォント文字セット COSOCE12 およびコード・ページ T1L0PCHN を指定します。フォント文字セットまたはコード・ページを探索するために \*LIBL が使用されます。FLD2A は、ライブラリー USERLIB にあるフォント文字セット FNTCHR、およびライブラリー USERLIB にあるコード・ページ CODEPG1 を指定します。FLD2A は、ポイント・サイズ 99.9 で印刷されます。FLD3A は、垂直ポイント・サイズ 5.0 と水平ポイント・サイズ 3.0 を使用して、フォント文字セット FNTCHR とコード・ページ CODEPG1 を指定します。

## 印刷装置ファイルの FONT (フォント) キーワード

これはレコード・レベルまたはフィールド・レベル・キーワードで、レコード内の 1 つまたは複数の名前付きフィールドまたは固定情報フィールドの印刷に使用するフォント ID を指定するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
| FONT(font-identifier | &font-identifier-field
|      [( *POINTSIZE height-value | &height-value-field
|      width-value | &width-value-field)])
```

font-identifier は必須パラメーターで、キーワードに続く最初のパラメーターでなくてはなりません。数字フォント識別コードまたは図形フォント名、あるいは \*VECTOR を指定してください。

| font-identifier は、次の例に示すように、固定情報フィールドまたはプログラム - システム間フィールドとして指定できます。

```
| • font-identifier...
| • &field1...
```

| font-identifier をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、このフィールドは FONT キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 10、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

スケーラブルなプリンター常駐フォントの場合、任意指定の point-size パラメーターを使用して数字フォントをさらに詳細に定義できます。このパラメーターは、ポイント・サイズを指定します。point-size パラメーターは、次の形式で指定します。

```
( *POINTSIZE height-value width-value)
```

height-value は、フォントの高さのポイント・サイズを指定します。width-value は、フォントの幅のポイント・サイズを指定します。フォントのスケールを均等にする場合 (高さと同幅) は、height-value だけを指定できます。height-value を指定せずに width-value を指定することはできません。このパラメーターに使用できる値は 0.1~999.9 です。

| 次の例に示すとおり、point-size height および point-size width は、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

```
| • [( *POINTSIZE height-value &field1)]
| • [( *POINTSIZE &field2 width-value)]
```

| point-size の height-value または width-value をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、これらのフィールドは FONT キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。これらのフィールドは、小数点以下の桁数が 1 で長さが 4、データ・タイプ S、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義しなければなりません。

スケーラブルでないプリンター常駐フォントの場合、point-size パラメーターは無視されます。

## 印刷装置ファイル、FONT

DEVTYPE(\*IPDS) の場合、ポイント・サイズの width パラメーターは無視されます。

図形フォント名または \*VECTOR を指定した FONT キーワードに point-size パラメーターを指定した場合は、ファイル作成時に警告メッセージが出ます。その場合、point-size パラメーターは無視されます。

このキーワードを指定しなかった場合は、フォント ID とポイント・サイズは、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドの FONT パラメーターにしたがってセットされます。このキーワードをレコード・レベルで指定した場合には、このキーワードをフィールド・レベルで個別に指定したフィールドを除いて、当該レコード様式のすべてのフィールドについて同じフォント ID とポイント・サイズが使用されます。

FONT キーワードでは、図形フォント (英数字) またはハードウェア・フォント (数字フォント識別コード) を指定することができます。図形フォントの場合には、iSeries サーバー、GDDM、PGR、および BGU で使用できる図形記号セット (GSS) を使用します。使用できるのはベクトル記号 (各文字は 1 組の直線または曲線により形成されます) だけですが、iSeries サーバーおよび GDDM で提供されるベクトル記号セットのほとんどが使用可能です。イメージ記号は使用できません。図形記号セットの探索には、\*LIBL が修飾ライブラリー名として使用されます。

図形フォントの名前には、最高 10 個の英数字を使用することができます。

ハードウェア・フォントは最高 10 個の数字で構成されますが、これは登録されたフォント番号でなければなりません。数字フォントの詳細なリストについては、iSeries Information Center の「プログラミング」カテゴリーにある『制御言語』トピック内で、CRTPRTF コマンドの FONT パラメーターを参照してください。

FONT キーワードに \*VECTOR を指定することにより、4234 IPDS プリンターでは、ベクトル・フォントを利用することができます。拡張文字の印刷については、PRTQLTY(\*DRAFT) キーワードを使用するよりも、ベクトル・フォントの方が早く印刷できます。拡張文字の指定は、CHRSIZ キーワードで行います。

**注:** CHRSIZ キーワードとともに FONT(\*VECTOR) を指定すると、4234 プリンターは省略時のコード・ページを使用します。

ベクトル・フォントを使用できるのは以下の文字についてだけです。

A~Z

0~9

特殊文字 (. + \$ \* \_ / % ブランク)

印刷するデータ内に上記以外の文字が入っていると、すべての文字はそのプリンターにおける省略時のフォントを使用して印刷されます。

FONT(\*VECTOR) を指定しても、拡張されない文字には何も影響がありません。CHRSIZ (1 1) が適用されるフィールドまたはレコード、あるいは CHRSIZ キーワードが適用されないフィールドまたはレコードに FONT(\*VECTOR) を指定すると、警告メッセージが出されます。

**注:** 4224 プリンターまたは 3812 プリンターに対して FONT(\*VECTOR) を指定しても、これらのプリンターでは省略時値のフォントならびにコード・ページが使用されます。

ファイル作成時には、フォント名 (またはフォント番号) およびポイント・サイズの値の検査は行われません。指定したフォント ID とポイント・サイズの値が有効でない場合には、レコードの印刷時に診断メッセージが出され、当該キーワードは使用されません。

FONT をフィールド・レベルで指定した場合、重複フィールド有無に関する診断は行われません。

CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF のいずれかのコマンドで図形フォントを指定する場合には、そのフォント ID には暗黙のページ・コードが付属しています。所要のページ・コードが得られるようにするためには、適切なフォント ID を使用しなければなりません。CHRID パラメーターで指定したコード・ページは使用されません。

CHRID キーワードと一緒に OCR-A フォントおよび OCR-B フォントを指定する場合、これらのフォントにはコード・ページ 892 と 893 がそれぞれ必要です。

DEVTYPE(\*IPDS) および FONT(\*DEVD) の指定に基づいて作成されるファイルで DDS の FONT キーワードを指定すると、ファイル作成時に警告メッセージが出ます。SCS 印刷装置ファイルの場合には、レコードまたはフィールドの印刷のさいに FONT キーワードは無視されます。IPDS プリンターの場合は、レコード・レベルまたはフィールド・レベルで FONT キーワードを変更することができます。

FONT キーワードを使用するファイルを、登録済みフォントをサポートしない IPDS AFP(\*YES) プリンターで印刷する場合は、フォントの置換が行われます。

フォント・サポートが使用される装置に対して、CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF のいずれかのコマンドを用いて FONT(\*CPI) を指定した場合には、ホスト・システムは、現行の印刷装置ファイルの CPI に該当するピッチのフォントを選択します。

FONT(graphic-font-name) と CHRID とを同時に指定することはできません。次の場合には、CHRID キーワードは無視されます。

- FONT(graphic-font-name) と CHRID とを同じフィールドに対して指定した場合。
- FONT(graphic-font-name) をレコード・レベルで指定し、そのレコード内のフィールドについて、数字 FONT ではなく CHRID を指定した場合。

FONT は、CDEFNT または FNTCHRSET キーワードと同じレベルで指定することはできません。

このキーワードは、各レコードおよび各フィールドについてそれぞれ 1 回だけ指定することができます。

このキーワードの対象として有効なデータ・タイプは、A、S、および F です。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

#### 例:

次の例は、FONT キーワードの指定方法を示しています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          R RECORD1
00020A 02 03          FONT(222)
00030A          FLD1          6A    16 01
00040A 01          FONT(ADMMVSS)
00050A          FLD2          6S    20 01
00060A          R RECORD2
00070A 04          FONT(16951 (*POINTSIZ 10))
00080A          FLD3          6A    16 01
00090A 05          FONT(16951 (*POINTSIZ 12))
00100A          FLD4          6S    20 01FONT(4919)
00110A
00120A          FLD5          10A   30 01FONT(416 +
00130A 05          (*POINTSIZ 5.0 3.0))

```

## 印刷装置ファイル、FONT

この例では、FLD1 については、標識 01 がオンであれば各国間共通記号セット (FONT(ADMMVSS)) が使用され、標識 01 がオフで、標識 02 および 03 がオンであれば Gothic [英字フォント], ゴシック [日本語フォント] 15 (FONT(222)) が使用されます。その他の場合は、CRTPRTF コマンドで指定されているフォントが使用されます。

FLD2 については、標識 02 および 03 がオンであれば Gothic [英字フォント], ゴシック [日本語フォント] 15 が使用され、その他の場合は、CRTPRTF コマンドで指定されているフォントが使用されます。

FLD3 については、標識 05 がオンであればポイント・サイズ 12 の Century Schoolbook\*\* (FONT(16951 (\*POINTSIZ 12))) が使用され、標識 05 がオフで標識 04 がオンであればポイント・サイズ 10 の Century Schoolbook が使用されます。その他の場合は、CRTPRTF コマンドで指定されているフォントが使用されます。

FLD4 については、Goudy 旧字体 (FONT(4919)) が使用されます。

FLD5 は、垂直ポイント・サイズ 5.0 と水平ポイント・サイズ 3.0 を使用してフォント 416 を指定します。

---

## 印刷装置ファイルの FONTNAME (フォント名) キーワード

これはファイル・レベル、レコード・レベル、またはフィールド・レベルのキーワードであり、レコード内の名前付きフィールドまたは固定情報フィールドの印刷時の TrueType フォント名を指定します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
FONTNAME('font-name-string' | &font-name-field
          (*POINTSIZ height-value | &height-value-field
          width-value | &width-value-field)
          [(ROTATION rotation-value | &rotation-value-field)]
          [(CODEPAGE [library-name/ | &library-name-field/]
          code-page-name | &code-page-name-field)]
          [(IGCCODEPAGE [library-name/ | &library-name-field/]
          IGC-code-page-name | &IGC-code-page-name-field)])
```

FONTNAME パラメーターに対してプログラム - システム間フィールドが以下のように記述される場合、このプログラム - システム間フィールドが使用できるのは、キーワードがレコード・レベルまたはフィールド・レベルで使用されるときだけです。

font-name は必須パラメーターです。このパラメーターの桁数は 125 文字までです。

font-name は、次の例に示すように、固定ストリング・フィールドまたはプログラム - システム間フィールドとして指定できます。

- ('font-name-string'...
- (&field1...

OS/400 の出荷時には次のフォントが付属しています (BOSS オプション 43 - 追加フォントと一緒にインストールされています)。

- Monotype Sans WT
- Monotype Sans WT J
- Monotype Sans WT K
- Monotype Sans WT SC
- Monotype Sans WT TC



- | • Monotype Sans Duospace WT
- | • Monotype Sans Duospace WT J
- | • Monotype Sans Duospace WT K
- | • Monotype Sans Duospace WT SC
- | • Monotype Sans Duospace WT TC
- | • Times New Roman WT
- | • Times New Roman WT J
- | • Times New Roman WT K
- | • Times New Roman WT SC
- | • Times New Roman WT TC
- | • Thorndale Mono WT
- | • Thorndale Mono WT J
- | • Thorndale Mono WT K
- | • Thorndale Mono WT SC
- | • Thorndale Mono WT TC

| font-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは FONTNAME  
 | キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドは、データ・タイプ  
 | A (文字)、使用目的 P (プログラム - システム間) として定義され、桁数は 125 文字以下でなければな  
 | りません。

| point-size パラメーターは、ポイント・サイズを必要とする TrueType フォントをさらに定義するために使  
 | 用されます。point-size パラメーターは、(\*POINTSIZ height-value width-value) の形式で指定します。  
 | height-value は、フォントの高さのポイント・サイズを指定します。width-value は、フォントの幅のポイン  
 | ト・サイズを指定します。フォントのスケールを均等にする場合 (高さと同幅) は、height value だけ  
 | を指定する必要があります。width value を指定したい場合は、height value も指定する必要があります。  
 | height および width パラメーターの有効な値は 0.1~999.9 です。

| point-size パラメーターを省略すると、ファイルの印刷時に予期しない結果が生じます。

| 次の例に示すとおり、height-value および width-value は、固定情報フィールド、プログラム - システム  
 | 間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

- | • (\*POINTSIZ height-value width-value)...
- | • (\*POINTSIZ &field1 &field2)...
- | • (\*POINTSIZ &field1 width-value)...
- | • (\*POINTSIZ height-value &field2)...

| height-value または width-value をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、これらのフ  
 | ィールドは FONTNAME キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。それらのフィー  
 | ルドは、小数点以下の桁数が 1 で長さが 4、データ・タイプ S (ゾーン 10 進数)、および使用目的 P (プ  
 | ログラム - システム間) として定義しなければなりません。

| 文字の印刷に時計回りの回転 (度) を指定するには、任意指定の rotation パラメーターを使用してくださ  
 | い。rotation パラメーターは、次の形式で指定します。

| [(\*ROTATION rotation-value | &rotation-value-field)]

## 印刷装置ファイル、FONTNAME

有効値は 0、90、180、270 です。フィールドを縦方向に印刷するには、rotation value を 270 に指定し、フィールド・レベルの TXTRTT キーワードも指定します。

rotation value は、次の例に示すように、固定情報フィールドまたはプログラム - システム間フィールドとして指定できます。

• [(**\*ROTATION** rotation)]...

• [(**\*ROTATION** &field1)]...

rotation value をプログラム - システム間フィールドとして指定する場合、そのフィールドは FONTNAME キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。そのフィールドは、桁数が 3、データ・タイプ S (ゾーン 10 進数)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

任意指定の code-page-name パラメーターは、TrueType フォントで単一バイトの EBCDIC データを印刷するのに使用します。任意指定の code-page-name パラメーターも、オプションの igcccode-page-name パラメーターも指定しない場合、印刷データはユニコードでエンコードする必要があります。code-page-name パラメーターの桁数は、最高 8 文字にすることができます。単一バイトのコード・ページは、印刷データのエンコードを表すコード・ページ (CDEPAG) 属性を持つ、フォント資源 (\*FNTRSC) オブジェクトでなければなりません。

任意指定の library-name パラメーターで、コード・ページをさらに修飾することができます。library-name を指定しない場合には、コード・ページの探索に \*LIBL が使用されます。\*LIBL が使用される場合には、要求されたコード・ページを探索するさいにシステム提供のフォント・ライブラリーがライブラリー・リストに追加されます。

**注:** アプリケーションが専用リソース (たとえば、フォント、ページ・セグメント、オーバーレイ、またはシステムで配布されたのではない GDF ファイル) を使用する場合には、次の点に注意してください。これらのリソースを参照するさい、\*LIBL を指定するかライブラリー名を指定しない場合には、そのリソースは、スプール・ファイルを作成するアプリケーションが使用しているライブラリー・リストを介して使用できなければなりません。

コード・ページは、印刷時に検証されます。コード・ページが無効である場合は、エラー・メッセージが表示されます。

次の例に示すとおり、library-name および code-page-name は、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

• [(**\*CODEPAGE** [library-name/] code-page-name)]...

• [(**\*CODEPAGE** [library-name/] &field1)]...

• [(**\*CODEPAGE** [&field2/] code-page-name)]...

• [(**\*CODEPAGE** [&field2/] &field1)]...

library-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは FONTNAME キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 10、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

code-page-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは FONTNAME キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 8、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。



任意指定の `igccode-page-name` パラメーターは、TrueType フォントで 2 バイト EBCDIC データを印刷するのに使用します。任意指定の `code-page-name` パラメーターも、任意指定の `igccode-page-name` パラメーターも指定しない場合、印刷データはユニコードでエンコードする必要があります。`igccode-page-name` パラメーターの桁数は、最高 8 文字にすることができます。2 バイトのコード・ページは、印刷データのエンコードを表すコード・ページ (CDEPAGE) 属性を持つ、フォント資源 (\*FNTRSC) オブジェクトでなければなりません。

任意指定の `library-name` パラメーターで、2 バイト・コード・ページをさらに修飾することができます。`library-name` を指定しない場合には、2 バイト・コード・ページの探索に \*LIBL が使用されます。\*LIBL が使用される場合には、要求された 2 バイト・コード・ページを探索するさいに、システム提供のフォント・ライブラリーがライブラリー・リストに追加されます。

**注:** アプリケーションが専用リソース (たとえば、フォント、ページ・セグメント、オーバーレイ、またはシステムで配布されたのではない GDF ファイル) を使用する場合には、次の点を注意してください。これらのリソースを参照するさい、\*LIBL を指定するかライブラリー名を指定しない場合には、そのリソースは、スプール・ファイルを作成するアプリケーションが使用しているライブラリー・リストを介して使用できなければなりません。

2 バイト・コード・ページは、印刷時に検証されます。コード・ページが無効である場合は、エラー・メッセージが表示されます。次の例に示すとおり、`library-name` および 2 バイトの `code-page-name` は、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

• [( \*IGCCODEPAGE [library-name/] igccode-page-name)]...

• [( \*IGCCODEPAGE [library-name/] &field1)]...

• [( \*IGCCODEPAGE [&field2/] igccode-page-name)]...

• [( \*IGCCODEPAGE [&field2/] &field1)]...

`library-name` をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは FONTNAME キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 10、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

2 バイトの `code-page-name` をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは FONTNAME キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 8、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

**注:** 印刷装置ファイルの作成時にフォント文字セット (FNTCHRSET) パラメーターに文字セットおよびコード・ページが指定されているとき、桁のスペーシングは、この印刷装置ファイル・レベル・パラメーターを使用して行われます。FONTNAME キーワードで指定されたすべてのフォントまたはコード・ページは無視されます。印刷装置ファイル・パラメーター FNTCHRSET で指定されたフォントおよびコード・ページが使用されます。

ファイルに FONTNAME が指定される場合には、CRTPRTF コマンドの DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

\*CODEPAGE を指定した FONTNAME は、FONT、FNTCHRSET、または CDEFNT キーワードと同じレベルで指定することはできません。また、CCSID キーワードと一緒に指定することもできません。

\*IGCCODEPAGE を指定した FONTNAME は、IGCCDEFNT キーワードと同じレベルで指定することはできません。また、CCSID キーワードと一緒に指定することもできません。

## 印刷装置ファイル、FONTNAME

| \*CODEPAGE も \*IGCCODEPAGE も指定しない FONTNAME は、FONT、FNTCHRSET、CDEFNT また  
| は IGCCDEFNT キーワードと同じレベルで指定することはできません。

| \*CODEPAGE も \*IGCCODEPAGE も指定しない FONTNAME は、(\*NOCONVERT パラメーターを指定し  
| た) CCSID キーワードと一緒にしか指定できません。この組み合わせは、データ・タイプ G を持つフィー  
| ルドを使用してユニコード・データを印刷する場合に使用してください。 \*CODEPAGE も

| \*IGCCODEPAGE も指定しない FONTNAME が、ファイル・レベルまたはレコード・レベルで指定される  
| 場合、AFP ユニコード移行フォントを指定するのに FNTCHRSET キーワードが使用される場合であって  
| も、FONTNAME がユニコード・データの印刷に使用されます。

| このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

### 例:

| 次の例は、FONTNAME キーワードの指定方法を示しています。

```
| |...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
|   A*
|   A           R REC1           FONTNAME('Monotype Sans Duospace WT' +
|   A           (*POINTSIZESIZE 15.1) +
|   A           (*CODEPAGE USERLIB/CDP1))
|   A*
|   A           FLD1A           14G   3 8FONTNAME('Monotype Sans WT' +
|   A           (*POINTSIZESIZE 10.0)) +
|   A           CCSID(13488 *NOCONVERT)
|   A*
|   A           FLD2A           6A   4 8FONTNAME('Monotype Sans Duospace WT' +
|   A           (*POINTSIZESIZE 99.9) +
|   A           (*CODEPAGE USERLIB/&DATA1))
|   A           DATA1           8A   P
|   A*
|   A           FLD3A           10G   5 8FONTNAME('Times New Roman WT J' +
|   A           (*POINTSIZESIZE 5.0 3.0) +
|   A           (*ROTATION 270) +
|   A           (*IGCCODEPAGE +
|   A           USERLIB/IGCCDP1))
|   A*
|   A           FLD4A           100   7 8FONTNAME('Times New Roman WT J' +
|   A           (*POINTSIZESIZE 7.0 5.0) +
|   A           (*ROTATION 270) +
|   A           (*CODEPAGE USERLIB/CDP2) +
|   A           (*IGCCODEPAGE +
|   A           USERLIB/IGCCDP2)) +
|   A           TTXRTT(90)
|   A*
|   A           FLD5A           8A   8 8
```

| FLD1A は、「Monotype Sans WT」と呼ばれる TrueType フォントを使用して、ユニコード・データ、  
| CCSID 13488、およびポイント・サイズ 10.0 を指定して印刷されます。

| FLD2A は、「Monotype Sans Duospace WT」と呼ばれる TrueType フォントを使用して印刷されます。こ  
| れにより、アプリケーション・プログラムは、フィールド &DATA1 を設定してコード・ページ名を指定  
| できます。コード・ページは、ライブラリー USERLIB に存在します。ポイント・サイズは、99.9 です。

| FLD3A は、「Times New Roman WT J」と呼ばれる TrueType フォント、2 バイト・コード・ページ  
| IGCCDP1 (ライブラリー USERLIB に存在する)、垂直ポイント・サイズ 5.0 および水平ポイント・サイズ  
| 3.0 を使用して印刷されます。個々の文字は、時計回りに 270 度回転します。

FLD4A は、「Times New Roman WT J」と呼ばれる TrueType フォント、コード・ページ CDP2 (ライブラリー USERLIB に存在する)、2 バイト・コード・ページ IGCCDP2 (ライブラリー USERLIB に存在する)、垂直ポイント・サイズ 7.0 および水平ポイント・サイズ 5.0 を使用して印刷されます。個々の文字は、時計回りに 90 度回転します。テキストも 270 度回転するので、垂直印刷になります。

FLD5A は、「Monotype Sans Duospace WT」と呼ばれる TrueType フォント、コード・ページ CDP1 (ライブラリー USERLIB に存在する)、およびポイント・サイズ 15.1 を使用して印刷されます。

---

## 印刷装置ファイルの FORCE (強制) キーワード

これは両面印刷用のレコード・レベルのキーワードで、レコードの印刷前に新しい用紙を強制的に送ります。

このキーワードにはパラメーターはありません。

ファイルに FORCE が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

用紙の表側の印刷が現在行われている場合、現行の用紙は排出され、新しい用紙が送られます。片面印刷の場合、このキーワードは無視されます。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

### 注:

- MVS にスプール・ファイルを送信する際にこの DDS キーワードを使用すると、正しく印刷されないスプール・ファイルが生成されます。スプール・ファイルは印刷されず、PSF/MVS によって出力キューに保留されます。

**注:** このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定して IPDS プリンター上でファイルを印刷できません。

### 例:

次の例は、FORCE キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A      R REC1          FORCE
A      FLD1          5A  60 10
A*
```

REC1 が印刷される前に必ず、新しい用紙が送られます。

---

## 印刷装置ファイルの GDF (グラフィックス・データ・ファイル) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、グラフィックス・データ・ファイルを印刷するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
GDF(library-name | &library-name-field
graph-file | &graph-file-field
graph-member | &graph-member-field
```

## 印刷装置ファイル、GDF

```
position-down | &position-down-field  
position-across | &position-across-field  
graph-depth | &graph-depth-field  
graph-width | &graph-width-field  
graph-rotation | &graph-rotation-field);
```

graph-file および graph-member パラメーターは、印刷される図を識別します。両方のパラメーターとも必須です。

オプションの library-name パラメーターで、グラフィックス・データ・ファイルおよびメンバーをさらに修飾することができます。ライブラリー名を指定しない場合には、印刷時のグラフィックス・データ・ファイルの探索に \*LIBL が使用されます。

次に示すとおり、library-name、graph-file、graph-member、position-down、position-across、graph-depth、graph-width、および graph-rotation パラメーターを固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその組み合わせとして指定することができます。

- [library-name/]graph-file graph-member...
- [library-name/]&field1 graph-member...
- [&field2/]graph-file &field3...
- [&field4/]&field5 &field6...

library-name、graph-file、または graph-member パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定する場合、そのフィールドは GDF キーワードと同じレコード様式内に存在していなければなりません。また、フィールド桁数 10、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義されている必要があります。

position-down、position-across、graphic-depth、または graphic-width パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定する場合、フィールドは桁数 5、小数点以下の桁数 3、データ・タイプ S、および使用目的 P として定義されなければなりません。graphic-rotation パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定する場合、フィールドは 3 桁で、小数点以下の桁数がゼロであるように定義されなければなりません。

position-down パラメーターは必須で、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、図の縦方向の開始位置を定義します。有効値は、0~57.790 cm (0~22.750 インチ) です。

position-across パラメーターは必須で、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、図の横方向の開始位置を定義します。有効値は、0~57.790 cm (0~22.750 インチ) です。

graph-depth パラメーターは必須で、図の高さを定義します。図は、graph-depth パラメーターにより指定された範囲に収まるように拡大 / 縮小されます。有効値は、0.001~57.790 cm (0.001~22.750 インチ) です。

graph-width パラメーターは必須で、図の幅を定義します。図は、graph-width パラメーターにより指定された範囲に収まるように拡大 / 縮小されます。有効値は、0.001~57.790 cm (0.001~22.750 インチ) です。

**注:** CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターで、position-down、position-across、graph-depth、および graph-width パラメーター値を図る単位を判別します。パラメーターに指定された値が有効値から外れた場合には、スプール・ファイルの作成時にフラグを付けます。

graph-rotation パラメーターは必須で、ページのテキストに対する図の向きを定義します。有効値は 0、90、180、270 です。

図がページ上にない場合には、印刷時にエラー・メッセージが出ます。

**注:** 図形データ・ファイルは、IBM の図形オブジェクト内容体系 (GOCA) DR2 サブセット・バージョン 0 (DR/2V0) に標準化することが必要です。GOCA DR/2V0 についての詳細は、*Graphics Object Content Architecture Reference (SC41-6804)* を参照してください。

ビジネス・グラフィックス・ユーティリティー (BGU) ライセンス・プログラム、または図形データ表示管理プログラム (GDDM) (OS/400 システムの機能) を使用して、グラフィックス・データ・フォーマット・ファイルを作成できます。オブジェクトが存在する場合は、DDS グラフィックス・データ・ファイル (GDF) キーワードを使用して、オブジェクトの場所 (ライブラリー)、識別 (ファイル名とメンバー名)、位置 (縦方向と横方向に小数点以下 3 桁まで、例: 1.001)、サイズ (幅と高さ)、および回転を指定できます。

グラフィックス・データ・ファイルの表示 (DSPGDF) コマンドを使用して、表示装置にオブジェクトを表示できます。DDS GDF キーワードを使用してオブジェクトを印刷する前にオブジェクトを表示しておく、GDF キーワードに指定する必要がある位置の値の選択に役立ちます。

ファイルに GDF が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

レコード様式に GDF キーワードが指定された場合には、レコード様式内のすべてのフィールドは POSITION キーワードで配置されなければなりません。詳細は、114 ページの『印刷装置ファイルの POSITION (位置) キーワード』を参照してください。

固定情報フィールドが、GDF キーワードも指定されているレコード様式に指定された場合には、エラー・メッセージが出ます。

このキーワードをレコードに複数回指定することができます。

GDF は次のキーワードとともに指定することはできません。

SPACEA  
SPACEB  
SKIPA  
SKIPB

**注:** このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

#### 例 1 :

次の例は、GDF キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+...1....+...2....+...3....+...4....+...5....+...6....+...7....+...8
  A*
  A      R REC1                GDF(GRAPHLIB/GFILE MYGRAPH 1.557 +
  A                                2.831 7.0 4.5 90)
  A*
```



## 印刷装置ファイル、GDF

```

A          R REC2          GDF(&GLIB/&GFILE &GRAF &POSD +
A          &POSA &GDEP &GWID &GROT);
A          GLIB            10A P
A          GFILE           10A P
A          GRAF            10A P
A          POSD            5S 3P
A          POSA            5S 3P
A          GDEP            5S 3P
A          GWID            5S 3P
A          GROT            3S 0P
A*
A          R REC3          GDF(GFILE MYGRAF 2.0 7.0 4.5 11.25 +
A          180)
A*
A          GDF(GFILE YOURGRAF 0.1 0.5 3.67 +
A          6.5 90)
A*
A          R REC4          GDF(YOURFILE THATGRAF 2.5 7.3 3.0 +
A 01          5.25 0)
A
A*

```

注: CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターにより、パラメーター値を測る単位が判別されます。

REC1 はライブラリー GRAPHLIB のファイル GFILE からメンバー MYGRAPH を印刷します。図は、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンから 1.557 単位下および 2.831 単位横に印刷されます。この図は、高さが 7.0 単位および幅が 4.5 単位で、90 度回転されます。

REC2 では、アプリケーション・プログラムは GLIB、GFILE、および GRAF フィールドを設定することにより、それぞれライブラリー、ファイル、およびグラフ名を指定します。アプリケーション・プログラムは、position-down 値 (POSD)、position-across 値 (POSA)、graph-depth 値 (GDEP)、graph-width 値 (GWID)、および graph-rotation 値 (GROT) も指定します。

REC3 は 2 つの図を印刷します。MYGRAF は、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンから 2.0 単位下および 7.0 単位横に印刷されます。この図は、高さが 4.5 単位および幅が 11.25 単位で、180 度回転されます。YOURGRAF は、CRTPRTF コマンドで指定されたマージンから、0.1 単位下および 0.5 単位横に印刷されます。この図は、高さが 3.67 単位および幅が 6.5 単位で、90 度回転されます。両図は、\*LIBL および GFILE を使用して配置されます。

標識 01 がオンの時にのみ、REC4 は THATGRAF を印刷します。

### 例 2 :

次の例では、ライブラリー名は GRAPHLIB、ファイル名は GRFILE、メンバー名は BARCHART です。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
*
          R REC1          GDF(GRAPHLIB/GRFILE BARCHART +
          2.0 2.0 3.0 2.0 90)


```

\*

下図は、次のものを示しています。

- 使用される印刷装置ファイルに指定されているマージンの位置 (縦方向に 2 単位、横方向に 2 単位)。
- メンバー BARCHART の開始位置 (マージンの位置から縦方向に 2.0 単位、横方向に 2.0 単位)。
- メンバー BARCHART の高さ (3.0 単位) と幅 (2.0 単位)。

- メンバー BARChart の回転 (90 度)。



RV2H334-2

## 印刷装置ファイルの HIGHLIGHT (強調表示) キーワード

これはレコード・レベルまたはフィールド・レベル・キーワードで、フィールドを太字で印刷することを指示するのに指定します。

このキーワードにはパラメーターはありません。

このキーワードは、IPDS プリンターおよび SCS プリンターのいずれに対しても有効です。

DEVTYPE(\*AFPDS) で作成されたファイルの場合、このキーワードは登録済みフォント ID に対してだけ適用されます。HIGHLIGHT がコード化フォント、または文字セットおよびコード・ページとともに使用された場合には、メッセージが出ます。

HIGHLIGHT をレコード・レベルで指定した場合には、このキーワードは該当のレコードの中のすべてのフィールドに適用されます。したがって、レコード・レベルおよびフィールド・レベルの HIGHLIGHT キーワードがともに条件付けられていて、どちらか一方の標識条件が満たされていれば、その HIGHLIGHT キーワードが使用されます。

使用するフォントによっては、印刷時に HIGHLIGHT キーワードが適用されないことがあります。強調フォントのサポートされない数字フォントの場合、または図形フォントを指定した場合には、HIGHLIGHT は使用しないでください。

HIGHLIGHT キーワードは、名前付きフィールドおよび固定情報フィールドのいずれに対しても有効です。

このキーワードの対象として有効なデータ・タイプは、A、S、および F です。HIGHLIGHT は、各レコードおよびフィールドに対しそれぞれ 1 回だけ指定することができます。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

例:



## 印刷装置ファイル、HIGHLIGHT

次の例は、HIGHLIGHT キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A          R RECORD1
A 01          HIGHLIGHT
A          4 01'HIGHLIGHT IF 01'
A          FLD1          3A 11 01TEXT('HIGHLIGHT IF 02N90 +
A          OR 01')
A 02N90      HIGHLIGHT
A
```

---

## 印刷装置ファイルの INDARA (標識域) キーワード

これはファイル・レベル・キーワードで、バッファー (レコード域とも呼ばれます) からオプション標識を除去してそれらを 99 バイトの独立した標識域に入れるために使用します。

このキーワードにはパラメーターはありません。

INDARA キーワードを指定する場合には、高水準言語によっては、プログラムに、独立した標識域が使用されることを指定することが必要になります。該当の高水準言語の解説書を参照してください。

あるファイルについて INDARA キーワードを指定すると、DDS のオプション標識の追加、変更、または削除を行うことができ、高水準言語プログラムを再作成しなくてもファイルを再作成することができます。これは、バッファー内のフィールド位置が変更されず、したがって、レベル検査データも変更されないからです。ただし、プログラムで新しい標識を使用する場合には、プログラムの変更および再作成を行う必要があります。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

### 例:

次の例は、INDARA キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          INDARA
00020A          R RCD
00030A 41          SPACEB(1)
00040A          ACTNBR          10          2
A
```

この例では、INDARA が指定されています。したがって、オプション標識 41 が、レコード様式 RCD 用のバッファーから取り除かれて、独立した標識に入れられます。ACTNBR という名前のフィールドだけが、レコード様式 RCD 用のバッファーに残ります。

---

## 印刷装置ファイルの INDTXT (標識テキスト) キーワード

これはファイル・レベル、レコード・レベル、またはフィールド・レベルのキーワードで、記述テキスト (目的または用途を示すもの) を特定の標識に結び付けるために使用します。標識ごとに INDTXT を 1 回指定することができます。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
INDTXT(indicator 'indicator-text')
```

この INDTXT キーワードを指定する場合には、indicator-text は必須パラメーター値です。標識の用途を示すテキストは、文字定義でなければならず、アポストロフィで囲んで指定しなければなりません。テキストの長さが 50 文字を超えている場合には、高水準言語コンパイラーは最初の 50 文字だけを使用します。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

**注:** INDTXT 自体は、指定した標識を入出力レコード域に入れるものではなく、単にテキストを標識に結び付けるだけのものです。当該標識が別の箇所で指定されていない場合には、テキストは、診断なしに失われます。また、(このキーワードによって、または応答標識テキストによって) テキストが一度標識に割り当てられると、その他のテキストを同じ標識に割り当てることはできません。

**例:**

次の例は、INDTXT キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A                                INDTXT(02 'Alternate month')
00020A          R MASTER
00030A          MTH                    2 10
00040A  02     ALTMTH                  2 10
00050A
      A
```

この例では、INDTXT キーワードにより、オプション標識 02 の用途が文書化されています。高水準言語用のコンパイラ・リストでは、標識 02 の記述とともに、'Alternate month' が注記として印刷されます。

## 印刷装置ファイルの INVDTAMAP (データ・マップの呼び出し) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、新しいデータ・マップを呼び出すために使用します。データ・マップの呼び出しは、ページ定義にデータ・マップの名前を指定します。ページ定義は、行データをマップするために使用されます。ページ定義の各種データ・マップによって実行できる機能には、複数アップ印刷や回転印刷、フォントの変更、行 / インチの変更などがあります。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
INVDTAMAP(data-map-name | &data-map-name-field)
```

**data-map-name** パラメーターは必須で、ページ定義のデータ・マップを指定します。このパラメーターは 8 文字です。データ・マップ名は、固定情報またはプログラム - システム間フィールドとして指定できません。

**data-map-name** パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは INVDTAMAP キーワードと同じレコード様式内になければなりません。また、そのフィールドの桁数は 8、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

このキーワードは DEVTYPE(\*LINE) または DEVTYPE(\*AFPDSLIN) のときに有効です。また、印刷ファイルに対してページ定義が指定されている必要があります。DEVTYPE が \*LINE または \*AFPDSLIN 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

INVDTAMAP、SKIP、および SPACE の各キーワードは、次の順序で処理されます。このキーワードをフィールド・レベルで指定した場合には、そのフィールドが印刷される前にスキップが行われます。

```
SKIPB
SPACEB
INVDTAMAP
SPACEA
SKIPPA
```

## 印刷装置ファイル、INDTXT

注: このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*LINE) または DEVTYPE(\*AFPDSLIN) を指定してファイルを印刷することができません。

指定されたデータ・マップは、他の INVDTAMAP キーワードによって変更されない限り、残りのファイルにも有効です。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

例:

次の例は、INVDTAMAP キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....
A
A          R RECORD1
A 02          INVDTAMAP (MAP1)
A          R RECORD2          INVDTAMAP (&MAP)
A          MAP          8A P
A
```

この例で、RECORD1 は新しいデータ・マップ (MAP1) を使用します。RECORD2 を使うと、アプリケーション・プログラムは、プログラム変数 MAP を設定することによってデータ・マップの名前を指定できます。

---

## 印刷装置ファイルの INVMMAP (媒体マップの呼び出し) キーワード

このレコード・レベル・キーワードは新しい媒体マップを呼び出すのに使用します。媒体マップの呼び出し (IMM) は、書式定義で媒体の名前を指定します。書式定義の媒体マップによって、入力用紙入れ、ページの回転、またはオーバーレイなどの印刷パラメーターを選択または変更することができます。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
INVMMAP (medium-map-name | &medium-map-name-field);
```

medium-map-name パラメーターは必須で、書式定義の媒体マップを定義します。このパラメーターは 8 文字です。媒体マップ名を、固定情報またはプログラム - システム間フィールドとして指定できます。

medium-map-name パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定する場合、フィールドは INVMMAP キーワードと同じレコード様式内になければなりません。また、そのフィールドの桁数は 8、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

このキーワードは DEVTYPE(\*AFPDS) のときに有効です。さらに書式定義は印刷装置ファイル上で指定されなければなりません。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

INVMMAP、SKIP、および SPACE の各キーワードは、次の順序で処理されます。このキーワードをフィールド・レベルで指定した場合には、そのフィールドが印刷される前にスキップが行われます。

```
SKIPB
SPACEB
INVMMAP
SPACEA
SKIPPA
```

**注:** このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

指定された媒体マップは、他の INVMMAP キーワードによって変更されない限り、残りのファイルにも有効です。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

**例:**

次の例は、INVMMAP キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A
A          R RECORD1
A 02          INVMMAP (MAP1)
A          R RECORD2          INVMMAP (&MAP)
A          MAP          8A P
A
```

この例で、RECORD1 は新しい媒体マップ (MAP1) を使用します。RECORD2 を使うと、アプリケーション・プログラムは、プログラム変数 MAP を設定することによって媒体マップの名前を指定できます。

---

## 印刷装置ファイルの LINE (線) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、横あるいは縦の線を印刷するために使用されます。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
LINE(position-down | &position-down-field
position-across | &position-across-field
line-length | &line-length-field
line-direction
line-width | &line-width-field
[line-pad]
[color value])
```

**position-down** パラメーターは必須で、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、縦方向の開始位置を定義します。有効値は、0~57.790 cm (0~22.750 インチ) です。

**position-across** パラメーターは必須で、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、横方向の開始位置を定義します。有効値は、0~57.790 cm (0~22.750 インチ) です。

次に示すとおり、position-down および position-across パラメーターを固定情報フィールド、プログラム、システム間フィールド、またはその組み合わせとして指定することができます。

- LINE(0.5 7.1 ... )
- LINE(& field 1 1.3 ... )
- LINE(2.75 & field 2 ... )
- LINE(& field 3 & field 4 ... )

## 印刷装置ファイル、LINE

field1、field2、field3、および field4 はプログラム - システム間フィールドの名前です。フィールドは LINE キーワードと同じレコード様式内に存在しなければならず、小数点以下の桁数 3、桁数 5、データ・タイプ S (ゾーン 10 進数)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義されていなければなりません。

line-length パラメーターは必須で、線の長さを定義します。有効値は、0.001~57.790 cm (0.001~22.750 インチ) です。このパラメーターは、プログラム - システム間フィールドとして指定できます。フィールドは LINE キーワードと同じレコード様式内に存在しなければならず、小数点以下の桁数 3、桁数 5、データ・タイプ S (ゾーン 10 進数)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義されていなければなりません。

line-width パラメーターは必須で、線の幅を定義します。有効値は、0.001~57.790 cm (0.001~22.750 インチ) です。このパラメーターは、プログラム - システム間フィールドとして指定できます。フィールドは LINE キーワードと同じレコード様式内に存在しなければならず、小数点以下の桁数 3、桁数 5、データ・タイプ S (ゾーン 10 進数)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義されていなければなりません。数値またはプログラム - システム間フィールドの代わりに、次の特殊値を指定することもできます。

値 線幅

### \*NARROW

12/1440 インチ (0.008 インチ、0.022 cm)

### \*MEDIUM

24/1440 インチ (0.017 インチ、0.042 cm)

\*WIDE 36/1440 インチ (0.025 インチ、0.064 cm)

注:

1. CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターで、position-down、position-across、line-length、および line-width パラメーター値を測る単位を判別します。パラメーターに指定された値が有効値から外れた場合には、スプール・ファイルの作成時にフラグを付けます。
2. プリンターによっては、プリンターの解像度のため、約 0.004 インチ (0.010 cm) 未満の線は印刷されないことがあります。この場合には、メッセージは出ません。

line-direction パラメーターは必須で、横 (\*HRZ) または縦 (\*VRT) の値を持つことができます。

線の埋め込みパラメーターは任意指定です。これで実際の線の座標と関連して、指定された値の線幅がどこに置かれるかを指定します。たとえば、線の幅が 5 で線の埋め込みが \*TOP の場合には、線は position-across および position-down パラメーターにより定義された位置よりも上に指定された値の幅が拡張されます。有効な値は、\*HRZ の線には \*TOP および \*BOT、\*VRT の線には \*LEFT および \*RIGHT です。省略時値は、横の線の場合には \*BOT、縦の線の場合には \*RIGHT です。

任意指定のカラー・パラメーターを使用すると、線のカラーを指定できます。カラーは、次のいずれかの書式で指定します。

- カラー名方式: (\*COLOR color-name)
- RGB (赤 / 緑 / 青) カラー型: (\*COLOR \*RGB rvalue gvalue bvalue)
- CMYK (シアン / 紫 / 黄 / 黒) カラー型: (\*COLOR \*CMYK cvalue mvalue yvalue kvalue)
- CIELAB カラー型: (\*COLOR \*CIELAB lvalue c1value c2value)
- ハイライト・カラー型: (\*COLOR \*HIGHLIGHT hvalue coverage)

カラー値の指定について詳しくは、COLOR 印刷装置 DDS キーワードを参照してください。

レコード様式に LINE キーワードを指定する場合には、レコード様式内のすべてのフィールドを POSITION キーワードで位置付けなければなりません。詳細は、114 ページの『印刷装置ファイルの POSITION (位置) キーワード』を参照してください。

固定情報フィールドが、LINE キーワードも指定されているレコード様式に指定された場合には、エラー・メッセージが出ます。

線がページに収まらない場合には、印刷時にエラー・メッセージが出ます。

ファイルに LINE が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

このキーワードはレコード 1 つにつき最大 40 回まで指定できます。

LINE は次のキーワードとともに指定することはできません。

SPACEA  
SPACEB  
SKIPA  
SKIPB

注: このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

#### 例 1 :

次の例は、LINE キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
A*
A          R REC1          LINE(1.5 3.0 4.25 *HRZ 0.2 *TOP)
A*
A          R REC2          LINE(2.1 1.5 7.5 *HRZ 0.05 *BOT)
A          LINE(&FLD1 &FLD2 4.25 *VRT 0.01 +
A          *LEFT)
A          FLD1            5S 3P
A          FLD2            5S 3P
A*
A          R REC3          LINE(1.0 1.1 6 *HRZ 1)
A 02
A*
A          R REC4          LINE(3.5 6.0 4.25 *HRZ 0.2 *TOP +
A          (*COLOR *RGB 20 15 75))
A
A
```

注: CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターにより、パラメーター値を測る単位が判別されます。

REC1 は長さ 4.25 単位の横線を印刷します。線は、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN コマンドまたは BACKMGN パラメーターで指定されたマージンから 1.5 単位下および 3.0 単位横に印刷されます。線の幅は 0.2 単位です。上部に幅が追加されます。



## 印刷装置ファイル、LINE

REC2 は 2 つの線を印刷します。初めの線は、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンから 2.1 単位下および 1.5 単位横に印刷されます。線の長さは 7.5 単位で線の幅は 0.05 です。線の下に幅が追加されます。

2 つめの線の位置は、プログラム - システム間フィールド FLD1 および FLD2 に割り当てられた値により判断されます。縦に印刷される線は、長さ 4.25 単位で幅が 0.01 単位です。線の左側に幅が追加されます。

REC3 は標識 02 がオンの場合にのみ印刷されます。線の下部に幅が追加されます。

REC4 は、RGB カラー型を使用して線を印刷し、カラー値 20、15、および 75 を指定します。


### 例 2 :

次のコーディング例は、DDS と P フィールドを使用しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
*
      R REC1                LINE(4 3 5 *HRZ .01)
                          LINE(&FLD1&FLD2 2 *VRT .015 *RIGHT)

      FLD1                  5S 3P
      FLD2                  5S 3P
```

次の例は、アプリケーションが FLD1 に数値 3 を割り当て、FLD2 に数値 5 を割り当てた場合に、上記の DDS コードを使用した線の位置を示しています。CRTPRTF コマンドの FRONTMGN および BACKMGN パラメーターはどちらも、2 に設定されます。線 1 は縦方向 4、横方向 3 から始まり、水平方向の長さは 5 です。線 2 は縦方向 3、横方向 5 から始まり、垂直方向の長さは 2 です。





## 印刷装置ファイルの LPI (行 / インチ) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、ファイルの 1 インチ当りの行数を変更するために使用します。あるレコードについて LPI を指定しなかった場合には、CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF コマンドの LPI の値に従って LPI の値が設定されます。

キーワードの形式は次のとおりです。

LPI( 4 | 6 | 8 | 9 | 12)

指定できる値は 4、6、8、9、または 12 のいずれかです。

1 つのページについて複数の LPI を使用した場合には、スキップ先の行番号 (SKIPB または SKIPA で指定したもの) は、すべて絶対位置 (用紙上の固定位置) になります。たとえば、ページの長さが 66 行で、ファイルの LPI の値が 6 であるとすれば、用紙の長さは 11.0 インチです。この場合に、行番号 48 へのスキップを指示したとすれば、ページの初めから 8 インチ分スキップしてから印刷が行われます。この例で、6 LPI で 24 行 (4 インチ) 印刷し、次に 8 LPI で 24 行 (3 インチ) 印刷した場合には、48 行目はページの始めから 7 インチの位置にきます。

上記の 2 つの例では、いずれも 48 行が処理されます。ここで SKIPB(55) というキーワードが使用されたとすれば、最初の例では、6 LPI に基づいて、55 行目 (ページの始めから 55/6 インチの位置) にスキップすることになります。2 番目の例では、8 LPI に基づいて、改ページが行われ、55 行目 (ページの始めから 55/8 インチの位置) から印刷が開始されます。2 番目の例で改ページが生じるのは、すでにページの始めから 7 インチのところまで印刷してしまっているからです。そして、8 LPI に基づく 55 行目へのスキップは 7 インチ未満となるため、55 行目の印刷のためには改ページが必要です。

データは、行番号ではなく位置に基づいて順次に処理されます。ある行番号へのスキップを指定した場合に、それが現在位置より前の位置であれば (たとえその行番号が現在の行番号より大きくても)、改ページが生じます。そして、次のページに移って印刷が続けられます。

1 ページについて複数の LPI を指定した場合には、行送り (SPACEA および SPACEB) は、すべて現在位置を基準にして行われます。たとえば、6 LPI で 24 行 (4 インチ) を印刷し、8 LPI で 24 行 (3 インチ) を印刷したとすれば、48 行目はページの始めから 7 インチの位置にきます。次に、SPACEA(4) (LPI はまだ 8 LPI のまま) を実行したとすれば、最後の行から 1/2 インチの行送りが行われ、ページの始めから合計 7.5 インチの位置になります。LPI キーワードを使用する場合には、SPACEA キーワードおよび SPACEB キーワードを使用するようお勧めします。

LPI、SKIP、および SPACE キーワードは、次の順序で処理されます。

LPI  
SKIPB  
SPACEB  
SPACEA  
SKIPA

したがって、SPACE キーワードおよび SKIP キーワードは新しい LPI を使用します。それ以降の行に適用される LPI は、LPI パラメーターに指定されている LPI の値です。このパラメーター値は、次のレコード様式が処理されるまで有効です。レコード様式の終わりに達すると、LPI の値はファイル・レベルの値に戻ります。

LPI は行の境界でのみ効力を持ちます。行の途中で LPI を変更しても、その新しい値が効力を持つのはその行の終わりに達したときであり、それについての診断メッセージは出ません。

## 印刷装置ファイル、LPI

このキーワードと BLKFOLD、CPI、または DFNCHR キーワードとを、同じレコード様式に対して指定することはできません。これらのキーワードのいずれかと LPI キーワードを同時に指定した場合には、ファイルは作成されません。

このキーワードは、IPDS プリンターおよび高機能印刷サポートが可能なプリンターに対して有効です。DEVTYPE(\*SCS) として作成されるファイルで LPI キーワードを指定すると、警告メッセージが表示されます。

オーバーフロー行番号 (CRTPRTF コマンドの OVRFLW パラメーター) は、ファイル・レベルの LPI 値に基づく絶対位置 (インチ単位) には変換されません。オーバーフロー位置 (インチ単位) に達したときは、オーバーフロー条件の発生によりそれが知らされます。

例: ページの長さ = 66、LPI = 6、OVRFLW = 60 (10 インチ)。

- 6 LPI で 36 行 (6 インチ) 印刷
- 4 LPI で 16 行 (4 インチ) 印刷

52 行目が処理された後でオーバーフロー条件が生じます。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

例:

次の例は、LPI キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
  A           R RECORD1           LPI(6)
  A           SPACEB(6)
  A
```

この例では、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドで指定した LPI の値に関係なく、プリンターでは、次の行の印刷の前に 1 インチ分の行送りが行われます。

---

## 印刷装置ファイルの MSGCON (メッセージ固定情報) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、固定情報フィールド用のテキストがメッセージ記述に入っていることを示すために使用します。DDS のコンパイル時に該当するメッセージ記述が存在していなければ、ファイル作成は行われません。メッセージ記述を変更した場合には、当該ファイルを作成し直す必要があります。

キーワードの形式は次のとおりです。

MSGCON(length message-ID [library-name/]message-file-name)

length パラメーターには、メッセージ記述の最大桁数を指定します。桁数に指定できる値の範囲は、1~132 バイトです。メッセージ記述が指定した桁数より短い場合には、余ったバイトにブランク (16 進数 40) が埋め込まれます。メッセージ記述が指定した桁数より長い場合には、そのメッセージ記述は指定の桁数までで切り捨てられ、警告メッセージが出ます。

message-ID パラメーターには、固定情報フィールドの値として使用したいテキストが入っているメッセージ記述を指定します。

message-file-name パラメーターには、該当のメッセージ記述の入っているメッセージ・ファイルを指定します。library-name パラメーターは任意指定です。

MSGCON キーワードは、当該フィールドに対して明示的に指定しなければなりません。MSGCON キーワードは、名前付きのフィールドを初期設定するために使用することはできません。

DFT キーワードと MSGCON キーワードは、機能上は同じものです。同一フィールドに対して DFT キーワードと MSGCON キーワードを同時に指定すると、MSGCON キーワードは無視され、ファイルの作成は行われません。

DATE、DFT、EDTCDE、EDTWRD、および TIME の各キーワードは、MSGCON キーワードとともに指定することはできません。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。ただし、このキーワードを指定したフィールドの条件付けのためにオプション標識を使用することはできます。

#### 例:

次の例は、MSGCON キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          R RECORD1
00020A          2 1MSGCON(10 MSG0001 MESSAGES/MSGF)
      A
```

この例では、ライブラリー MESSAGES の中のメッセージ・ファイル MSGF の MSG0001 に、メッセージ・テキストが入っていることが示されています。

---

## 印刷装置ファイルの OUTBIN (出カビン) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、複数の出カビンを使用できるプリンターに対して出力先を指定します。キーワードの形式は次のとおりです。

OUTBIN(output-bin number | &output-bin number)

指定できる値は次のいずれかです。

#### \*DEVVD

出力先は、装置の省略時出力ビンです。

#### output-bin

出力先の出カビン指定します。有効な値の範囲は 1~65535 です。

出カビン番号は、固定情報フィールドまたはプログラム - システム間フィールドとして指定できます。出カビン番号をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは OUTBIN キーワードと同じレコード様式内になければなりません。また、そのフィールドの桁数は 5、小数点以下の桁数は 0、データ・タイプ S、および使用目的 P として定義する必要があります。

OUTBIN キーワードを指定しなかった場合には、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドの OUTBIN パラメーターに指定されている値によって、出カビンの値が決まります。

ファイルに OUTBIN が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

OUTBIN はページの境界で指定されていないと、実行時に無視されます。あるページについて、名前付きのフィールドまたは固定情報フィールドが 1 つも処理されていないならば、プリンターはページの境界にあります。名前付きフィールドまたは固定情報フィールドが 1 つでも処理されると、プリンターはもうペー

## 印刷装置ファイル、OUTBIN

ジの境界にはありません。SKIP、SPACE、ENDPAGE、または INVMMAP のいずれかのキーワードが処理されたためにプリンターが改ページを行うと、プリンターは再びページの境界に位置づけられます。

OUTBIN、SKIP、および SPACE の各キーワードは、次の順序で処理されます。

```
SKIPB
SPACEB
OUTBIN
SPACEA
SKIPPA
```

OUTBIN は、それを指定したレコード様式に対してだけ効力を持ちます。指定のレコード様式を持つレコードが処理された後、次のレコード様式 (OUTBIN キーワードが指定されていない場合) に使用される出力ビンは、ファイル・レベル (CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF) コマンドで指定されている出力ビンです。

ジョブとファイルの区切りページは、プリンターに対して指定されている出力ビン内にだけ配置できます。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

### 注:

1. MVS にスプール・ファイルを送信する際にこの DDS キーワードを使用すると、正しく印刷されないスプール・ファイルが生成されます。スプール・ファイルは印刷されず、PSF/MVS によって出力キューに保留されます。
2. このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPS) を指定して IPDS プリンター上でファイルを印刷できません。

### 例:

次の例は、OUTBIN キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A          R REC1                OUTBIN(2)
A          FLD1                5A   60 10
A*
```

印刷時に REC1 は出力ビン 2 に送られます。

---

## 印刷装置ファイルの OVERLAY (オーバーレイ) キーワード

これは、レコード・レベル・キーワードで、オーバーレイを印刷するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
OVERLAY([(library-name | &library-name-field)/overlay-name] |
         &overlay-name-field]
         position-down | &position-down-field
         position-across | &position-across-field
         [(*ROTATION rotation-field) | &rotation-field-name]))
```

overlay-name、position-down、position-across パラメーターは必須です。

任意指定の library-name パラメーターで、オーバーレイをさらに修飾することができます。ライブラリー名を指定しない場合には、印刷時にオーバーレイを探索するために \*LIBL が使用されます。

**注:** アプリケーションが専用リソース (たとえば、フォント、ページ・セグメント、オーバーレイ、またはシステムで配布されたのではない GDF ファイル) を使用する場合には、次の点を注意してください。これらのリソースを参照するさい、\*LIBL を指定するかライブラリー名を指定しない場合には、そのリソースは、スプール・ファイルを作成するアプリケーションが使用しているライブラリー・リストを介して使用できなければなりません。

次に示すとおり、library-name、overlay-name、position-down、position-across、および rotation の各パラメーターは、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその組み合わせとして指定することができます。

- [library-name/]overlay-name...
- [library-name/]&field1...
- [&field2/]overlay-name...
- [&field3/]&field4...

library-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、フィールドは OVERLAY キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 10、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

overlay-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、フィールドは OVERLAY キーワードと同じレコード様式に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 8、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

position-down または position-across パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定する場合、フィールドは桁数 5、小数点以下の桁数 3、データ・タイプ S、および使用目的 P として定義する必要があります。rotation のプログラム - システム間フィールドは、桁数 3、小数点以下の桁数 0、データ・タイプ S、および使用目的 P として定義する必要があります。


position-down パラメーターは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、オーバーレイ縦方向の開始位置を定義します。有効値は、0~57.790 cm (0~22.750 インチ) です。

position-across パラメーターは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、オーバーレイ横方向の開始位置を定義します。有効値は、0~57.790 cm (0~22.750 インチ) です。

**注:** CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターで、position-down、position-across パラメーター値を測る単位を判別します。パラメーターに指定された値が有効値から外れた場合には、スプール・ファイルの作成時にフラグを付けます。

オーバーレイがページに収まらない場合には、印刷時にエラー・メッセージが出されます。

オプションの rotation パラメーターを使用すると、オーバーレイの回転値を指定できます。有効値は 0、90、180、270 です。これは、(\*ROTATION rotation) の形式で指定します。rotation パラメーターに関しては、次の点にも注意してください。

- rotation パラメーターを省略した場合、印刷装置ファイルに PAGRTT パラメーターを使用したときにオーバーレイは自動的に回転されません。オーバーレイと回転については、Printer Device Programming (印刷装置プログラミング、SD88-5073)  を参照してください。
- 次のプリンターは、rotation パラメーターをサポートしています。



## 印刷装置ファイル、OVERLAY

- Infoprint 60
- Infoprint 2000
- Infoprint 3000
- Infoprint 4000
- Infoprint Hi-Lite Color Printer (モデル 4005-HCI)

これらのプリンターの ucode レベルは 9.2 以降でなければなりません。


ファイルに OVERLAY が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

レコード様式に OVERLAY キーワードを指定する場合には、レコード様式内のすべてのフィールドを POSITION キーワードで位置付けなければなりません。詳細は、114 ページの『印刷装置ファイルの POSITION (位置) キーワード』を参照してください。

固定情報フィールドが、OVERLAY キーワードも指定されているレコード様式に指定された場合には、エラー・メッセージが出ます。

このキーワードをレコードに複数回指定することができます。

1 つのページに最高 10 のオーバーレイを使用することができます。

印刷装置ファイルに PAGRTT キーワードまたは PAGRTT パラメーターが使用された場合に、オーバーレイは自動的に回転されません。オーバーレイと回転については、Printer Device Programming (印刷装置プログラミング, SD88-5073)  を参照してください。

OVERLAY は次のキーワードとともに指定することはできません。

SPACEA  
SPACEB  
SKIPA  
SKIPB

**注:** このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

### 例 1 :

次の例は、OVERLAY キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
A*
A          R REC1          OVERLAY(MYLIB/OVL04 1.234 14.62)
A*
A          R REC2          OVERLAY(&LIB/&OVLS &POSD &POSA);
A          LIB             10A P
A          OVLS            8A P
A          POSD            5S 3P
A          POSA            5S 3P
```

```

A*
A      R REC3                OVERLAY(MYOVL 11.219 0.2)
A      OVERLAY(YOUROVL 7.3 9.27)
A*
A      R REC4
A 01                OVERLAY(MYLOGO 0.0 3.01)
A*
A      R REC5                OVERLAY(&LIB2/&OVL2 &POSD2 &POSA2 +
A      (*ROTATION 90))
A      LIB2                10A P
A      OVL2                 8A P
A      POSD2                5S 3P
A      POSA2                5S 3P
A*
A

```

注: CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターにより、パラメーター値を測る単位が判別されます。

REC1 はライブラリー MYLIB のオーバーレイ OVL04 を印刷します。オーバーレイは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンから 1.234 単位下および 14.62 単位横に印刷されます。

REC2 では、アプリケーション・プログラムはプログラム変数 LIB および OVLS を設定することにより、それぞれライブラリーおよびオーバーレイ名を指定します。アプリケーションは、POSD と POSA を設定することによって、実行時にオーバーレイ位置を指定します。

REC3 は 2 つのオーバーレイを印刷します。MYOVL は、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンから 11.219 単位下および 0.2 単位横に印刷されます。YOUROVL は、CRTPRTF コマンドで指定されたマージンから、7.3 単位下および 9.27 単位横に印刷されます。両オーバーレイは、\*LIBL を使用して探索されます。

REC4 は標識 01 がオンの時のみ、MYLOGO を印刷します。

REC5 を使用すると、アプリケーション・プログラムは、フィールド LIB2 および OVL2 を設定することにより、それぞれライブラリーおよびオーバーレイ名を指定できます。オーバーレイ位置は、アプリケーションが実行時に POSD2 と POSA2 を設定することによって指定されます。オーバーレイの回転値は、90 度の値に設定されます。

## 例 2 :

2 番目のコーディング例は、DDS と P フィールドを使用しています。

```
|...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
```

```


*
      R REC1                OVERLAY(&MYLIB/&MYOVL +
*                                &OFFD &OFFA
      MYLIB                10A P
      MYOVL                 8A P
      OFFD                  5S 3P
      OFFA                  5S 3P

```

次の例は、上記の DDS コードを使用したオーバーレイの位置を示しています。アプリケーション・プログラムは、フィールド MYLIB と MYOVL を設定することによって、ライブラリーとオーバーレイ名をそれぞれ指定します。またアプリケーション・プログラムは、フィールド OFFD に値 2 を設定し、フィールド OFFA に値 2 を設定します。CRTPRTF コマンドの FRONTMGN および BACKMGN パラメーターはどちらも、2 に設定されます。



## 印刷装置ファイル、OVERLAY



## 印刷装置ファイルの PAGNBR (ページ番号) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、ページ番号が入るフィールド (名前のない 4 桁のゾーン 10 進数フィールド) の位置を指定するために使用します。PAGNBR キーワードとフィールドの位置だけを指定します。(フィールドの位置は桁番号だけで指定することも、行番号と桁番号の両方で指定することもできます。) さらに、必要に応じて、CHRSIZ、COLOR、FONT、HIGHLIGHT、UNDERLINE、または TEXT も指定できます。

このキーワードにはパラメーターはありません。

各印刷装置ファイルのオープンのさいに、OS/400 プログラムはページ・カウントをゼロにセットし、新しい各ページの印刷に移る前にその番号を 1 ずつ増やします。これは、PAGNBR キーワードの指定の有無にかかわらず行われます。PAGNBR キーワードの指定されたフィールドが印刷されるたびに、ページ番号が印刷されます。ページ番号は、9999 に達するとそれ以上増加することはなく、リセットされるまでは 9999 のままです。ページ・カウントをリセットするためには、オプション標識によって PAGNBR を条件付けします。ユーザーのプログラムで PAGNBR が選択されると、OS/400 プログラムはページ番号をリセットします (後述の例を参照してください)。

PAGNBR キーワードとともに、EDTCDE または EDTWRD を指定することもできます。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

フィールド (位置だけ) とキーワードは、標識を付けずに 1 行に指定することも、別々の標識を付けて別々の行に指定することもできます。以下に、この両者の違いについて説明します。

### 例 1: 印刷装置ファイル内で標識を付けずに 1 行に指定する場合

次の例のように指定すると、ページ番号は必ず印刷され、ページ番号を 1 にリセットすることはできません。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00100A          R RECORD
00110A          1 60'PAGE:'
00120A          +1PAGNBR
      A

```

注: 順序番号 110 および 120 では、'PAGE:' およびページ番号自体 (+1 で指定された位置) の 2 つの固定情報フィールドが指定されています。

## 例 2: 印刷装置ファイル内で別々の標識を付けて別々の行に指定する場合

フィールドの標識 (次の例では 01) がオフの場合、キーワードの標識 (次の例では 02) がオンであってもフィールドは印刷されません。フィールドの標識がオンの場合には、フィールドは印刷されます。ページ・カウントが増加するのは、キーワードの標識がオフのときです。キーワードの標識がオンの場合には、ページ・カウントは 1 にリセットされます。キーワードの標識がオンであってもオフであっても、ページ番号は印刷されます。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00100A          R RECORD
00110A 01          1 60'PAGE'
00120A 01          +1
00130A 02          PAGNBR
      A

```

---

## 印刷装置ファイルの PAGRTT (ページの回転) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、用紙がプリンターにセットされた方向を基準にしたテキストの回転角度を指定するために使用します。PAGRTT キーワードは、3812、3816、3820、3825、3827、3835、および 4028 プリンターの場合に限り有効です。レコード様式に PAGRTT キーワードを指定しなかった場合、ページの回転は、印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF) コマンド、印刷装置ファイル変更 (CHGPRTF) コマンド、または印刷装置ファイル一時変更 (OVRPRTF) コマンドで指定されている値にしたがって設定されます。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
PAGRTT(0 | 90 | 180 | 270)
```

このキーワードで指定できるパラメーター値は 0、9、180、または 270 のいずれかです。0 は回転しないことを示し、その他の値は、0 の回転位置から時計方向への回転の度数を指定します。

注: 横長の用紙を使用する 3835 プリンターでは、DDS ファイルに対して反時計回りの回転が行われません。

PAGRTT によって暗黙の改ページが生じることはありません。用紙がページの境界上にない場合には、このキーワードは使用されず、診断メッセージが表示されます。

PAGRTT、SKIP、および SPACE の各キーワードは、次の順序で処理されます。

```

SKIPB
SPACEB
PAGRTT
SPACEA
SKIPA

```

## 印刷装置ファイル、PAGRTT

PAGRTT キーワードの効力は、該当のレコード様式の処理が終わるまで持続します。次のレコード様式について PAGRTT キーワードが指定されていない場合には、ファイル・レベルで指定されている PAGRTT の値に戻ることにあります。

### 注:

1. PAGRTT キーワードの効力はページ全体に及びます。PAGRTT の指定されたレコード様式の終わりに達しても、次のページが処理されるまでは、ファイルはファイル・レベルの回転角度には戻りません。たとえば、ファイル・レベルのパラメーターで PAGRTT(0) が指定されているときに、次のようなレコードを印刷している場合には、レコード E が書き込まれるまでは、ファイルは回転角度 0 には戻りません。
  - レコード様式 A (PAGRTT (90))。
  - レコード様式 B (レコード A と同じページ)。
  - レコード様式 C (レコード A と同じページ)。
  - レコード様式 D (レコード A と同じページ)。
  - レコード様式 E (次のページ)。
2. DEVTYPE(\*SCS) で作成されたファイルの場合、数ページにまたがるレコード様式に対して PAGRTT キーワードを指定した場合には、そのキーワードの効力が及ぶのはそれが指定されているページだけです。

ページが回転すると、ページの長さや幅が入れ替わり、長さが幅に、幅が長さになります。ただし、この入れ替えは、ある種の条件下にあっては行うことができません。この種の条件としては、たとえば次のようなものがあります。

- CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドで、PAGRTT が \*DEVD または \*COR に設定されている場合。
- CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドで、フォントが \*DEVD に設定されている場合。

長さや幅の入れ替えができない場合には、診断メッセージが表示されます。

ページの回転が行われる場合は、折り返し (継続) および切り捨ての機能は実行されません。すなわち、DDS の BLKFOLD キーワード、および、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドの FOLD パラメーターは使用されません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

### 例:

次の例は、PAGRTT キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A          R RECORD1
A 02                                SKIPB(1)
A 02                                PAGRTT(270)
A          FIELD1          3A      2 01
A          R RECORD2
A          FIELD1          3A      6 01
A          R RECORD3
A          FIELD1          3A      5 01
A
```

この例で標識 02 がオンであれば、RECORD1 は 270 度回転します。SKIPB(1) が指定されているので、このレコードは新しいページに印刷されます。

RECORD2 は RECORD1 と同じページにあるので、やはり 270 度回転して印刷されます。

RECORD3 は新しいページから始まるので、このレコードについては、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドの PAGRTT の値が適用されます。

## 印刷装置ファイルの PAGSEG (ページ・セグメント) キーワード

これは、レコード・レベル・キーワードで、ページ・セグメントを印刷するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
PAGSEG(library-name | &library-name-field/ page-segment-name |
        &page-segment-name-field
        position-down | &position-down-field
        position-across | &positon-across-field
        [( *SIZE width | &width-field height | height-field)]
        [( *ROTATION rotation | &rotation)]
```

page-segment-name、position-down、および position-across パラメーターは必須です。

オプションの library-name パラメーターで、ページ・セグメントをさらに修飾することができます。ライブラリー名を指定しない場合には、印刷時にページ・セグメントを探索するために \*LIBL が使用されます。

**注:** アプリケーションが専用リソース (たとえば、フォント、ページ・セグメント、オーバーレイ、またはシステムで配布されたのではない GDF ファイル) を使用する場合には、次の点を注意してください。これらのリソースを参照するさい、\*LIBL を指定するかライブラリー名を指定しない場合には、そのリソースは、スプール・ファイルを作成するアプリケーションが使用しているライブラリー・リストを介して使用できなければなりません。

次に示すとおり、library-name、page-segment-name、position-down、position-across、width、height、および rotation の各パラメーターは、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその組み合わせとして指定することができます。

- [library-name/]page-segment-name...
- [library-name/]&field1...
- [&field2/]page-segment-name...
- [&field3/]&field4...

library-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、フィールドは PAGSEG キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 10、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

page-segment-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、フィールドは PAGSEG キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 8、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

position-down、position-across、width、または height パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定する場合、フィールドは桁数 5、小数点以下の桁数 3、データ・タイプ S、および使用目的 P として定義する必要があります。rotation は、桁数 3、小数点以下の桁数 0、データ・タイプ S、および使用目的 P として定義する必要があります。

## 印刷装置ファイル、PAGSEG

position-down パラメーターは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、ページ・セグメントの縦方向の開始位置を定義します。有効値は、0～57.790 cm (0～22.750 インチ) です。

position-across パラメーターは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、ページ・セグメントの横方向の開始位置を定義します。有効値は、0～57.790 cm (0～22.750 インチ) です。

**注:** CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターで、position-down、position-across パラメーター値を測る単位を判別します。パラメーターに指定された値が有効値から外れた場合には、スプール・ファイルの作成時にフラグを付けます。

ページ・セグメントがページに収まらない場合には、エラー・メッセージが出ます。

オプションの width パラメーターと height パラメーターは、ページ・セグメントのサイズを指定するために使用します。これらのパラメーターは、(\*SIZE width height) の形式で指定します。これらのパラメーターを省略した場合、ページ・セグメントのサイズは変更されません (ページ・セグメントは、最初に作成されたときのサイズで印刷されます)。

オプションの width パラメーターは、ページ・セグメントの幅を定義します。有効値は、0.001～57.790 cm (0.001～22.750 インチ) です。幅を指定する場合は、height パラメーターも指定する必要があります。

オプションの height パラメーターは、ページ・セグメントの高さを定義します。有効値は、0.001～57.790 cm (0.001～22.750 インチ) です。高さを指定する場合は、width パラメーターも指定する必要があります。

オプションの rotation パラメーターを使用すると、ページ・セグメントの回転値を指定できます。これは、(\*ROTATION rotation) の書式で指定します。有効値は 0、90、180、270 です。

**注:** rotation パラメーターを省略した場合、印刷装置ファイルに PAGRTT パラメーターを使用したときにページ・セグメントは自動的に回転されません。このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。

ファイルに PAGSEG が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

レコード様式に PAGSEG キーワードを指定する場合には、レコード様式内のすべてのフィールドを POSITION キーワードで位置付けなければなりません。詳細は、114 ページの『印刷装置ファイルの POSITION (位置) キーワード』を参照してください。

固定情報フィールドが、PAGSEG キーワードも指定されているレコード様式に指定された場合には、エラー・メッセージが出ます。

このキーワードをレコードに複数回指定することができます。

1 つのページに最高 10 のページ・セグメントを使用することができます。

印刷装置ファイルに PAGRTT キーワードまたは PAGRTT パラメーターが使用された場合に、ページ・セグメントは自動的に回転されません。ページ・セグメントと回転については、Printer Device Programming

(印刷装置プログラミング、SD88-5073)  を参照してください。

PAGSEG は次のキーワードとともに指定することはできません。

SPACEA  
SPACEB  
SKIPA  
SKIPB

注: このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

### 例 1 :

次の例は、PAGSEG キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A          R REC1          PAGSEG(MYLIB/PAGSEG5 3.527 4.162)
A*
A          R REC2          PAGSEG(&LIB/&PSEG &POSD &POSA);
A          LIB             10A P
A          PSEG            8A P
A          POSD            5S 3P
A          POSA            5S 3P
A*
A          R REC3          PAGSEG(MYSEG 0.0 3.759)
A          PAGSEG(YOURSEG 0.0 5.233)
A*
A          R REC4
A 01          PAGSEG(MYSEG 0.0 3.01)
A*
A
```

注: CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターにより、パラメーター値を測る単位が判別されます。

REC1 は、ライブラリー MYLIB のページ・セグメント PAGSEG5 を印刷します。ページ・セグメントは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンから 3.527 単位下および 4.162 単位横に印刷されます。

REC2 では、アプリケーション・プログラムは LIB および PSEG フィールドを設定することにより、それぞれライブラリーおよびページ・セグメント名を指定します。アプリケーションは、POSD と POSA を設定することによって、実行時にページ・セグメントの位置を指定します。

REC3 は 2 つのページ・セグメントを印刷します。MYSEG は、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンから 0 単位下および 3.759 単位横に印刷されます。YOURSEG は、CRTPRTF コマンドで指定されたマージンから、0 単位下および 5.233 単位横に印刷されます。両ページ・セグメントは、\*LIBL を使用して探索されます。

REC4 は標識 01 がオンの時にだけ MYSEG を印刷します。

### 例 2 :


2 番目のコーディング例は、DDS と P フィールドを使用しています。



## 印刷装置ファイル、PAGSEG

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
*
      R REC1                PAGSEG(&MYLIB/&PAGSEG  +
                          &OFFD &OFFA
*
      MYLIB                10A P
      PAGSEG               8A P
      OFFD                 5S 3P
      OFFA                 5S 3P
```

次の図は、上記の DDS コードを使用したページ・セグメントの位置を示しています。アプリケーション・プログラムは、フィールド MYLIB と PAGSEG を設定することによって、ライブラリーとページ・セグメント名をそれぞれ指定します。またアプリケーション・プログラムは、フィールド OFFD に値 2 を設定し、フィールド OFFA に値 2 を設定します。CRTPRTF コマンドの FRONTMGN および BACKMGN パラメーターはどちらも、2 に設定されます。



## 印刷装置ファイルの POSITION (位置) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、名前付きフィールドのページ上の位置を定義するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
POSITION(position-down | &position-down-field
position-across | &position-across-field)
```

position-down パラメーターは必須で、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、フィールドの縦方向の開始位置を定義します。有効値は、0~57.790 cm (0~22.750 インチ) です。

position-across パラメーターは、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターに指定されたマージンと関連した、フィールドの横方向の開始位置を定義します。有効値は、0~57.790 cm (0~22.750 インチ) です。

次に示すとおり、position-down および position-across パラメーターを固定情報フィールド、プログラム – システム間フィールド、またはその組み合わせとして指定することができます。

- POSITION(3.56 6.24)
- POSITION(& field 1 9.625)
- POSITION(0.5 & field 2)
- POSITION(& field 3 & field 4)

field1、field2、field3、および field4 はプログラム – システム間フィールドの名前です。フィールドは POSITION キーワードと同じレコード様式内に存在しなければならず、小数点以下の桁数 3、桁数 5、データ・タイプ S (ゾーン 10 進数)、および使用目的 P (プログラム – システム間) として定義されていなければなりません。

**注:** CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターで、position-down、position-across パラメーター値を測る単位を判別します。パラメーターに指定された値が有効値から外れた場合には、スプール・ファイルの作成時にフラグを付けます。

フィールドがページに収まらない場合には、印刷時にエラー・メッセージが出ます。

行および桁の値 (39~44 桁) も指定された場合には、作成時にエラー・メッセージが出ます。

POSITION キーワードを指定すると、フィールドをページのどこにでも位置付けることができるので、POSITION キーワードを使用しても新しいページは生成されません。ENDPAGE キーワードは、現行のページを終了して次のページに進むために使用します。

フィールドに POSITION キーワードが指定された場合には、レコード様式内のすべてのフィールドにも POSITION キーワードが指定されなければなりません。39~44 桁目の入力はできません。

固定情報フィールドが、POSITION キーワードも指定されているレコード様式に指定された場合には、エラー・メッセージが出ます。

ファイルに POSITION が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

POSITION は次のキーワードとともに指定することはできません。

SPACEA  
SPACEB  
SKIPA  
SKIPB

**注:** このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

**例:**

次の例は、POSITION キーワードの指定方法を示しています。

## 印刷装置ファイル、POSITION

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A      R REC1
A      FLD1          6S 2      POSITION(2.0 1.983)
A*
A      FLD2          42A      POSITION(&FLD2A &FLD2B)
A      FLD2A         5S 3P
A      FLD2B         5S 3P
A*
```

注: CRTPRTF コマンドの UOM パラメーターにより、パラメーター値を測る単位が判別されます。

REC1 では FLD1 は、CRTPRTF コマンドの FRONTMGN または BACKMGN パラメーターで指定されたマージンから 2.0 単位下および 1.983 単位横に印刷されます。

アプリケーション・プログラムは、プログラム - システム間変数 FLD2A および FLD2B に値を割り当てることにより、FLD2 の位置を判別します。

---

## 印刷装置ファイルの PRTQLTY (印刷品質) キーワード

これはレコード・レベルまたはフィールド・レベル・キーワードで、ファイル内で印刷品質を変えるために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

PRTQLTY(print-quality)

パラメーターの指定は必須であり、その値は次のいずれかの特殊値でなければなりません。

\*STD (標準品質)

\*DRAFT (ドラフト品質)

\*NLQ (レター品質)

\*FASTDRAFT (簡易グラフ表示品質)

PRTQLTY キーワードが指定できるのは、CHRSIZ または BARCODE キーワードが適用されるレコードまたはフィールドだけです。

このキーワードを指定しなかった場合には、CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF コマンドの PRTQLTY パラメーターに基づいて印刷品質が設定されます。

レコード・レベルで指定した PRTQLTY は、対象のレコードの中の、フィールド・レベルの PRTQLTY が指定されていないすべてのフィールドに適用されます。

PRTQLTY は IPDS プリンターに対してだけ指定できます。DEVTYPE(\*SCS) の指定に基づいて作成するファイルにこのキーワードを指定すると、ファイル作成時に警告メッセージが出されます。

DEVTYPE(\*AFPDS) で作成されたファイルにこのキーワードを指定する場合には、印刷品質はページ境界でだけ変更できます。またどのデータもページに置かれる前に PRTQLTY を受け取った場合には、ページの品質は変更されます。それ以外は、キーワードは無視され、アプリケーション・プログラムに診断メッセージが送られます。

同じレコード様式に対し、BLKFOLD、CPI、または DFNCHR キーワードと同時に PRTQLTY を指定した場合には、ファイルは作成されません。

このキーワードではオプション標識が使用できます。

例:

次の例は、PRTQLTY キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
  A          R RECORD
  A          FIELD3      10S  0  4 65BARCODE(UPCE 6)
  A                               PRTQLTY(*DRAFT)
  A
```

この例では、FIELD3 の UPCE バーコードはドラフト品質で印刷されます。

---

## 印刷装置ファイルの REF (参照) キーワード

このファイル・レベル・キーワードを使用して、フィールド記述が検索されるファイルの名前を指定します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
REF([library-name/]data-base-file-name [record-format-name])
```

REF は、すでに定義されているレコード様式の 1 つまたは複数のフィールドから記述情報を複写したい場合に使用します。同じファイルを参照する複数のフィールド記述がある場合に、個々のフィールド記述ごとに REFFLD キーワードを指定する方法をとらなくても、REF キーワードにそのファイル名を 1 度指定することにより、同様の参照を行うことができます。

参照ファイルに複数のレコード様式がある場合には、様式を順次に探索する必要がない限り、このキーワードにパラメーター値として様式名を指定し、それによって OS/400 プログラムに使用すべき様式を伝えます。

database-file-name は、このキーワードの必須パラメーターです。record-format-name および library-name は任意指定です。

ライブラリー名を指定しなかった場合には、ファイル作成時の現行のライブラリー・リストが使用されます。レコード様式名を指定しなかった場合には、各様式が順番に (指定されている順に) 探索され、最初に出てきた該当フィールド名が使用されます。詳しくは、「DDS 解説書: 概念」の『DDS ファイルの REF および REFFLD キーワードの指定方法』トピックを参照してください。

このキーワードでは、分散データ管理 (DDM) ファイルを指定することもできます。DDM ファイルを使用する場合には、データベース・ファイル名およびライブラリー名は、ソース・システムの DDM ファイル名とライブラリー名です。また、レコード様式名は、ターゲット・システム上のリモート・ファイル内のレコード様式名です。

注: IDDU ファイルは、参照ファイルとしては使用できません。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

例:

以下に REF キーワードの指定方法の例を示します。

例 1 :

## 印刷装置ファイル、REF

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A                                     REF(FILE1)
00020A      R RECORD
00030A      FLD1          R          2  2
      A
```

この例では、FLD1 の属性は、FILE1 の最初の (または唯一の) FLD1 と同じになります。

### 例 2 :

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A                                     REF(LIB1/FILE1 RECORD2)
00020A      R RECORD
00030A      FLD1          R          2  2
      A
```

この例では、FLD1 の属性が、LIB1 の FILE1 の RECORD2 の FLD1 の属性と同じになります。

---

## 印刷装置ファイルの REFFLD (フィールド参照) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、次の 3 つのいずれかの条件のもとでフィールドを参照するために使用します。

- 参照フィールドの名前が 19~28 桁の名前とは異なる。
- 参照フィールドの名前が 19~28 桁の名前と同じだが、参照フィールドのレコード様式、ファイル、またはライブラリーが REF キーワードで指定されたものとは異なる。
- 参照フィールドが、参照元フィールドと同じ DDS ソース・ファイルにある。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
REFFLD([record-format-name/]referenced-field-name
[*SRC | [library-name/]data-base-file-name])
```

referenced-field-name は、それが参照元のフィールドの名前が同じ場合でも、必ず指定しなければなりません。record-format-name は、参照ファイルに複数のレコード様式がある場合に指定します。参照されるフィールドの名前が、参照元フィールドと同じ DDS ソース・ファイルに入っている場合は、(database-file-nameではなく) \*SRC を使用してください。\*SRC は、データベース・ファイル名およびライブラリー名を指定しなかった場合の省略時値です。

**注:** 同じ DDS ソース・ファイル内のフィールドを参照する場合、参照されるフィールドは、定義中のフィールドより前に置かれていなければなりません。

特定のデータベース・ファイルを探索したい場合には、そのデータベース・ファイル名 (必要に応じてライブラリー名で修飾したもの) を指定します。

1 つの DDS ソース・ファイルの中で、ファイル・レベルで REF を指定し、フィールド・レベルで REFFLD を指定した場合には、個々の探索順序は、REF キーワードおよび REFFLD キーワードの両方の影響を受けます。詳しくは、「DDS 解説書: 概念」のトピック『DDS ファイルの REF キーワードおよび REFFLD キーワードの指定方法』を参照してください。

29 桁目には R を指定しなければなりません。データベース・ファイルのフィールドに対して指定したキーワードの中には、印刷装置ファイルに組み込まれないものもあります。詳細については、参照 (印刷装置ファイルの 29 桁目)を参照してください。

このキーワードでは、分散データ管理 (DDM) ファイルを指定することもできます。

DDM ファイルを使用する場合には、データベース・ファイル名およびライブラリー名は、ソース・システムの DDM ファイル名とライブラリー名です。参照フィールド名およびレコード様式名は、ターゲット・システム上のリモート・ファイル内のフィールド名およびレコード様式名です。

注: IDDU ファイルは、参照ファイルとしては使用できません。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

例:

次の例は、REFFLD キーワードの指定方法を示しています。

	...	1	...	2	...	3	...	4	...	5	...	6	...	7	...	8
00010A				R	FMAT1											
00020A					ITEM			5		1						
00030A					ITEM1		R			2REFFLD(ITEM)						
00040A					ITEM2		R			12REFFLD(FMAT1/ITEM)						
00050A					ITEM3		R			22REFFLD(ITEM FILEX)						
00060A					ITEM4		R			32REFFLD(ITEM LIBY/FILEX)						
00070A					ITEM5		R			42REFFLD(FMAT1/ITEM LIBY/FILEX)						
00080A					ITEM6		R			52REFFLD(ITEM *SRC)						
	A															

この例では、REF キーワードが指定されていないため、順序番号 00030 および 00040 では、省略時値により、これらが指定されている DDS ソース・ファイルの探索が行われます。順序番号 00080 では、\*SRC によりソース・ファイルが明示的に指定されています。これらのキーワードの指定方法については、「DDS 概念」のトピック『DDS ファイルの REF キーワードおよび REFFLD キーワードの指定方法』の例を参照してください。

## 印刷装置ファイルの SKIPA (印刷後スキップ) キーワード

これはファイル・レベル、レコード・レベル、またはフィールド・レベル・キーワードで、プリンターが、1 つまたは複数の行の印刷後に特定の行番号の行にスキップすることを指定するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

SKIPA(skip-after-line-number)

パラメーター値の指定は必須であり、1 から 255 までの範囲内の値でなければなりません。

このキーワードをファイル・レベルで指定する場合には、1 つまたは複数のオプション標識によって条件付けしなければなりません。レコード・レベルまたはフィールド・レベルでこのキーワードを指定する場合には、標識の使用は任意です。ファイル内の各レコードの印刷後に、指定したスキップが行われます。

このキーワードをレコード・レベルで指定した場合には、該当のレコードすべての行が印刷された後で、ファイル・レベルの SKIPA キーワードがあればそれが実行される前にスキップが行われます。

このキーワードをフィールド・レベルで指定した場合には、そのフィールドが印刷された後でスキップが行われます。

注: 行番号を使用せず、スキップ・キーワードもスペース・キーワードも指定しなかった場合には、2 重印刷 (重ね打ち) が行われることがあります。

このキーワードは、ファイル・レベルで 1 回、レコード・レベルで 1 回、そして、各フィールドについて 1 回ずつ指定することができます。



## 印刷装置ファイル、SKIPA

このキーワードは、ファイル・レベルで指定した場合にはすべてのレコードについて有効ですが、レコード・レベルまたはフィールド・レベルの場合には、行番号の指定 (39~41 桁目) のあるレコードについては無効です。(行番号にはエラーを示すフラグが付けられます。)

SKIPA キーワードは、レコード様式に BOX、ENDPAGE、GDF、LINE、OVERLAY、PAGSEG、または POSITION キーワードも指定されている場合には、フィールド・レベルまたはレコード・レベルでは無効です。

このキーワードは、CRTPRTF コマンドの DEVTYPE(\*AFPDS) として定義されているファイルに対するファイル・レベルでは無効です。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

### 例:

次の例は、SKIPA キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
00011A          FIELDA      132A      1SKIPA(12)
  A
```

---

## 印刷装置ファイルの SKIPB (印刷前スキップ) キーワード

これはファイル・レベル、レコード・レベル、またはフィールド・レベルのキーワードで、プリンターが、後続の行の印刷前に特定の行番号の行にスキップすることを指定するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

SKIPB(skip-before-line-number)

パラメーター値の指定は必須であり、1 から 255 までの範囲内の値でなければなりません。

このキーワードをファイル・レベルで指定する場合には、1 つまたは複数のオプション標識によって条件付けしなければなりません。その他のレベルの場合には、標識の使用は任意です。ファイル・レベルの場合には、ファイル内の各レコードの印刷前に、そして、ファイル・レベルの SKIPB キーワードがあればそれが実行された後で、指定したスキップが行われます。

このキーワードをレコード・レベルで指定すると、そのレコード印刷に関連する任意の行の手前でスキップが実行されます。

このキーワードをフィールド・レベルで指定した場合には、そのフィールドが印刷される前にスキップが行われます。

このキーワードは、ファイル・レベルで 1 回、レコード・レベルで 1 回、そして、各フィールドについて 1 回ずつ指定することができます。

このキーワードは、ファイル・レベルで指定した場合にはすべてのレコードについて有効ですが、レコード・レベルまたはフィールド・レベルの場合には、行番号の指定 (39~41 桁目) のあるレコードについては無効です。(行番号にはエラーを示すフラグが付けられます。)

**注:** 行番号を使用せず、スキップ・キーワードもスペース・キーワードも指定しなかった場合には、2 重印刷 (重ね打ち) が行われることがあります。

SKIPB キーワードは、レコード様式に BOX、ENDPAGE、GDF、LINE、OVERLAY、PAGSEG、または POSITION キーワードも指定されている場合には、フィールド・レベルまたはレコード・レベルでは無効です。

このキーワードは、CRTPRTF コマンドの DEVTYPE(\*AFPDS) として定義されているファイルに対するファイル・レベルでは無効です。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

#### 例:

次の例は、SKIPB キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00022A          R RFMTPR                      SKIPB(5)
  A
```

---

## 印刷装置ファイルの SPACEA (印刷後スペース) キーワード

これはレコード・レベルまたはフィールド・レベル・キーワードで、プリンターが、1 つまたは複数の行の印刷後に一定の行数だけ行送りすることを指定するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

SPACEA(space-after-value)

パラメーター値の指定は必須であり、0 から 255 までの範囲内の値でなければなりません。

このキーワードをレコード・レベルで指定した場合には、該当のレコードのすべての行が印刷された後で行送りが行われます。このキーワードは、レコード・レベルで 1 回、そして各フィールドについて 1 回ずつ指定することができます。

このキーワードをフィールド・レベルで指定した場合には、そのフィールドが印刷された後で行送りが行われます。

このキーワードは行番号の指定 (39~41 桁目) のあるレコードについては無効です。(行番号にはエラーを示すフラグが付けられます。)

**注:** 行番号を使用せず、スキップ・キーワードもスペース・キーワードも指定しなかった場合には、2 重印刷 (重ね打ち) が行われることがあります。

SPACEA キーワードは、レコード様式に BOX、ENDPAGE、GDF、LINE、OVERLAY、PAGSEG、または POSITION キーワードも指定されている場合には、フィールド・レベルまたはレコード・レベルでは無効です。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

#### 例:

次の例は、SPACEA キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00100A          R RFMTPR                      SPACEA(1)
00101A          FIELDA          132          1
  A
```

### 印刷装置ファイルの SPACEB (印刷前スペース) キーワード

これはレコード・レベルまたはフィールド・レベル・キーワードで、プリンターが、後続の行の印刷前に一定の行数だけ行送りすることを指定するために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

SPACEB(space-before-value)

パラメーター値の指定は必須であり、0 から 255 までの範囲内の値でなければなりません。

このキーワードをレコード・レベルで指定した場合には、該当のレコードの最初の行が印刷される前に行送りが行われます。このキーワードは、レコード・レベルで 1 回、または各フィールドについて 1 回ずつしか指定できません。

このキーワードをフィールド・レベルで指定した場合には、そのフィールドを含む行が印刷される前に行送りが行われます。

このキーワードは行番号の指定 (39~41 桁目) のあるレコードについては無効です。(行番号にはエラーを示すフラグが付けられます。)

**注:** 行番号を使用せず、スキップ・キーワードもスペース・キーワードも指定しなかった場合には、2 重印刷 (重ね打ち) が行われることがあります。

SPACEB キーワードは、レコード様式に BOX、ENDPAGE、GDF、LINE、OVERLAY、PAGESEG、または POSITION キーワードも指定されている場合には、フィールド・レベルまたはレコード・レベルでは無効です。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

**例:**

次の例は、SPACEB キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          FIELDA          25A          55SPACEB(3)
00011A          FIELDB          30           100
  A
```

### 印刷装置ファイルの STAPLE (ステープル) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードであり、スプール・ファイル内でステープル操作が行われることを指定するために使用します。ステープル操作は、CRTPRTF、CHGPRTF、または OVRPRTF コマンドの CORNERSTPL、EDGESTITCH、または SADLSTITCH パラメーターで定義する必要があります。印刷装置ファイルでステープル操作が定義されない場合、STAPLE キーワードは無視されます。STAPLE キーワードを指定しない場合、EDGESTITCH、SADLSTITCH、または CORNERSTPL パラメーターの定義にしたがって、スプール・ファイル全体がステープル処理されます。

キーワードの形式は次のとおりです。

STAPLE([on/off-indicator])

STAPLE キーワードが処理されると、プリンターはページを排出し、前回のステープル操作以降にスタックされていた直前のページがすべて、まとめてステープル処理されます。これには、スプール・ファイルの

開始以降、前回の STAPLE キーワードの発行以降、または前回の STAPLE(\*ON) の発行後に再開されたステープル操作以降に処理されたページが含まれます。

たとえば、片面印刷の場合、ページ 5 の先頭で STAPLE キーワードが発行された場合、直前の 4 ページがまとめてステープルされます。一部のプリンターでは、単一ページのステープルがサポートされない場合があります。

任意指定の off-on ステープル標識は、スプール・ファイル内でステープルをオフにするかどうかを指定します。

**\*OFF** ステープルをオフにすることを指定します。スプール・ファイルの開始以降、前回の STAPLE キーワードの発行以降、または前回の STAPLE(\*ON) の発行後に再開されたステープル操作以降に処理されたページはすべて、まとめてステープルされます。STAPLE(\*OFF) は、STAPLE(\*ON) キーワードが発行されるまで有効なままです。STAPLE(\*OFF) は、ページ境界で発行されるレコード様式で指定する必要があります。

**\*ON** ステープルを再開することを指定します。これは、通常、直前のレコード様式で STAPLE(\*OFF) が発行された後で発行されます。ステープルが現在、オンとして定義されている場合、このキーワードは無視されます。STAPLE(\*ON) は、STAPLE(\*OFF) キーワードが発行されるまで有効なままです。STAPLE(\*ON) は、ページ境界で発行されるレコード様式で指定する必要があります。STAPLE(\*ON) キーワードにより、以前に処理されたページがステープル処理されることはありません。

STAPLE はページの境界で指定されていないと、実行時に無視されます。あるページについて、名前付きのフィールドまたは固定情報フィールドが 1 つも処理されていないければ、プリンターはページの境界にあります。名前付きフィールドまたは固定情報フィールドが 1 つでも処理されると、プリンターはもうページの境界にはありません。SKIP、SPACE、ENDPAGE、FORCE、または INVMMAP のいずれかのキーワードが処理されたためにプリンターが改ページを行うと、プリンターは再びページの境界に位置づけられます。

STAPLE、SKIP、および SPACE キーワードは、次の順序で処理されます。

```
SKIPB
SPACEB
STAPLE
SPACEA
SKIPPA
```

ステープル操作を行うと、現行の用紙が排出されます。両面印刷が有効である (印刷装置ファイルまたは DDS で指定されている) ときに、奇数ページ (たとえば、5 ページ) の先頭で STAPLE が発行される場合、直前の 4 ページ (用紙 2 枚分) がステープル処理されます。偶数ページ (たとえば、6 ページ) の先頭で STAPLE が発行される場合、直前の 5 ページ (用紙 3 枚分) がステープル処理されます。3 枚目の用紙の裏面はブランクです。

STAPLE は、DEVTYPE(\*AFPDS) が指定された印刷装置ファイルに対してだけ有効です。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。常に、各レコード様式ごとに 1 つの STAPLE キーワードだけが有効です。

例:

```
| |...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
| 00010A          R RECORD1          SKIPB(3)
| 00020A          FIELD1             10    1SPACEA(1)
| 00030A          FIELD2              5    1SPACEA(1)
| 00040A          R RECORD2          STAPLE
```

## 印刷装置ファイル、STAPLE

```
| 00050A          FIELD1          5          1
| 00060A          R RECORD3                STAPLE SKIPB(1)
| 00070A          FIELD1          10          1
| 00080A
| 00090A          R RECORD4                STAPLE(*OFF) SKIPB(1)
| 00100A
```

| この例では、レコード様式 RECORD1 の処理のあとは、プリンターがページの境界にありません。したが  
| って、レコード様式 RECORD2 が処理されるときには、STAPLE は無視されます。RECORD3 で  
| SKIPB(1) が指定されているので、STAPLE が処理される時は、プリンターはページ境界にあります。前  
| 回のステーブル操作以降に処理された直前のページはすべて、まとめてステーブル処理されます。  
| RECORD 4 は、ステーブルをオフにします。前回のステーブル操作以降に処理された直前のページはすべ  
| て、まとめてステーブル処理されます。別のレコード様式で STAPLE(\*ON) が発行されない限り、ステー  
| プル操作は再開されません。

---

## 印刷装置ファイルの STRPAGGRP (ページ・グループ開始) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、ページの論理グループを開始するために使用します。ページ・グループを使用すると、文書内の情報に索引を付けることができ、高機能印刷や OnDemand/400 などのオンライン表示プロダクトによって情報を検索できます。

DOCIDXTAG キーワードの attribute-name パラメーターと attribute-value パラメーターを使用して、STRPAGGRP と ENDPAGGRP の両 DDS キーワードによって区切られたページに索引を付けることができます。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
STRPAGGRP(group-name | &group-name)
```

group-name パラメーターは必須で、開始するグループの名前を定義します。グループ名は、文書内で固有でなければなりません。グループ名の最大文字数は 250 です。グループ名にはブランクを含めることができます。

**注:** ページのグループをネストまたはオーバーラップさせることはできず、各グループが終了 (ENDPAGGRP キーワード) するまでは別のグループを開始できません。

group-name パラメーターをプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、そのフィールドは STRPAGGRP キーワードと同じレコード様式内になければなりません。また、そのフィールドの桁数は 1 ~250、タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

このキーワードは DEVTYPE(\*AFPDS) のときに有効です。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

**例:**

次の例は、STRPAGGRP キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....
|  A
|  A          R RECORD1
```

```

A 02          STRPAGGRP('ACCOUNT NUMBER')
A           R RECORD2          STRPAGGRP(&GROUP)
A           GROUP             50A P
A

```

この例で、RECORD1 は 'ACCOUNT NUMBER' という名前のグループを開始します。RECORD2 を使用すると、アプリケーション・プログラムは、プログラム変数 GROUP を設定することによってグループ名を指定できます。

---

## 印刷装置ファイルの TEXT (テキスト) キーワード

これはレコード・レベルまたはフィールド・レベル・キーワードで、レコード様式またはフィールドに、プログラムの文書化に使用されるテキスト記述 (または注記) を指定するのに使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
TEXT('description')
```

テキストはアポストロフィで囲まなければなりません。50 文字を超えるテキストを指定した場合には、高水準言語コンパイラーが使用するのは最初の 50 文字だけです。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

### 例:

次の例は、レコード・レベルおよびフィールド・レベルでの TEXT キーワードの指定方法を示します。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A          R CUSMST          TEXT('Customer Master Record')
00020A          FLD1             3 0  TEXT('ORDER NUMBER FIELD')
A

```

---

## 印刷装置ファイルの TIME (時刻) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、現在のシステム時刻を 6 バイトの固定情報フィールドとして印刷するために使用します。フィールド位置、TIME キーワード、および、必要に応じて、EDTCDE、EDTWRD、COLOR、HIGHLIGHT、CHRSIZ、FONT、UNDERLINE、または TEXT キーワードを指定することができます。17~38 桁目はブランクでなければなりません。

このキーワードにはパラメーターはありません。

TIME フィールドには、編集語 '0\_:\_:\_' ( \_ は、ブランクを表す) が使用されることになっています。別の編集語またはユーザー定義の編集コード (5~9) の 1 つを指定することによって、この IBM 提供の編集機能を変更することができます。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。ただし、このキーワードが指定されているフィールドの条件付けにオプション標識を使用することはできます。

### 例:

次の例は、TIME キーワードの指定方法を示しています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A 20          1 56TIME
00020A 21          1 56TIME
A          EDTWRD('0 &HRS&; &MINS&; &SECS')
A

```



## 印刷装置ファイル、TIME

この例では、システム時刻を 110645 とすると、この時刻は以下のように印刷されます。

- オプション標識 20 がオンの場合:

11:06:45

- オプション標識 21 がオン (かつオプション標識 20 がオフ) の場合:

11 HRS 06 MINS 45 SECS

---

## 印刷装置ファイルの TIMFMT (時刻形式) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、時刻フィールドの形式を指定するために使用します。このキーワードは時刻フィールド (データ・タイプ T) に使用することができます。

キーワードの形式は次のとおりです。

TIMFMT(time-format)

次の表は使用できる時刻形式とその省略時の区切り記号を説明したものです。

形式名	時刻形式 パラメーター	時刻形式および 区切り記号	フィールド桁数	例
時: 分: 秒 国際標準化機構	*HMS	hh:mm:ss	8	14:00:00
IBM 米国規格	*ISO	hh.mm.ss	8	14.00.00
	*USA	hh:mm AM または hh:mm PM	8	2:00 pm
IBM 欧州規格	*EUR	hh.mm.ss	8	14.00.00
日本工業規格西暦	*JIS	hh:mm:ss	8	14:00:00

TIMFMT キーワードを指定しない場合には、\*ISO が省略時値となります。

時刻形式パラメーター値を \*ISO、\*USA、\*EUR、または \*JIS として指定した場合には、TIMSEP キーワードを指定することはできません。これらの形式には固定された区切り記号があります。

TIMFMT キーワードは、時刻フィールドについてのジョブ属性を一時変更します。システム省略時値を変更するものではありません。

高水準言語とアプリケーションは、TIMFMT キーワードで指定された形式にしたがって時刻フィールドを形式設定し、TIMSEP キーワードで指定された区切り記号を使用する必要があります。システムは出力時にフィールドを形式設定しません。入力時にシステムは、TIMFMT キーワードで指定された形式と、TIMSEP キーワードで指定された区切り記号に従って、時刻フィールドを妥当性検査します。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。ただし、オプション標識で、このキーワードが指定されているフィールドの条件付けを行うことはできます。

例:

次の例は、TIMFMT キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A
00020A          R RECORD
00030A          TIMFLD1          T B 5 2TIMFMT(*ISO)
00040A          TIMFLD2          T B 5 22TIMFMT(*USA)
00050A          TIMFLD3          T B 5 42TIMFMT(*HMS) TIMSEP(' ','')
      A
```

午後 2 時を表示したい場合、RECORD1 を出力すると以下の値が表示されます。

```
TIMFLD1    14.00.00
TIMFLD2    02:00 PM
TIMFLD3    14,00,00
```

## 印刷装置ファイルの TIMSEP (時刻区切り記号) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、時刻フィールドの区切り記号を指定するために使用します。このキーワードは時刻フィールド (データ・タイプ T) にだけ使用することができます。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
TIMSEP(*JOB | 'time-separator')
```

time-separator パラメーターを使用して、時、分、秒の値の間に入れる区切り記号を指定します。使用できる区切り記号の値はコロン (:)、ピリオド (.), コンマ (,), およびブランク ( ) です。パラメーターはアポストロフィで囲まなければなりません。

TIMFMT キーワードに \*ISO、\*USA、\*EUR、または \*JIS の時刻様式値を指定した場合には、TIMSEP キーワードを指定することはできません。これらの形式には固定された区切り記号があります。

TIMSEP キーワードを指定せず、TIMFMT を固定された日付区切り記号がない形式として指定した場合、TIMSEP は \*JOB を省略時値にします。

\*JOB を指定した場合、または TIMSEP が省略時値の \*JOB を使用した場合、高水準言語とアプリケーションは区切り記号をコロン (:) として扱います。出力時にシステムが、時刻区切り記号ジョブ定義属性で指定された区切り記号を変換します。入力では、システムは制御をアプリケーションに渡す前に区切り記号をコロン (:) に変換します。

TIMSEP キーワードは、時刻フィールドについてのジョブ属性を一時変更します。システム省略時値を変更するものではありません。

高水準言語とアプリケーションは、TIMFMT キーワードで指定された形式にしたがって時刻フィールドを形式設定し、TIMSEP キーワードで指定された区切り記号を使用する必要があります。システムは出力時にフィールドを形式設定しません。入力時にシステムは、TIMFMT キーワードで指定された形式と、TIMSEP キーワードで指定された区切り記号に従って、時刻フィールドを妥当性検査します。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。ただし、オプション標識で、このキーワードが指定されているフィールドの条件付けを行うことはできます。

### 例:

次の例は、TIMSEP キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A
00020A          R RECORD
00030A          TIMFLD1          T          TIMFMT(*HMS) TIMSEP(' ')
00040A          TIMFLD2          T          TIMFMT(*HMS) TIMSEP('.')
00050A          TIMFLD3          T          TIMFMT(*HMS) TIMSEP(*JOB)
```

午後 2 時を表示する場合、ジョブ定義属性で定義された時刻区切り記号がコロン (:) であれば、RECORD1 が書き込まれたときに次の値が表示されます。

## 印刷装置ファイル、TIMSEP

```
TIMFLD1    14 00 00  
TIMFLD2    14.00.00  
TIMFLD3    14:00:00
```

---

## 印刷装置ファイルの TRNSPY (透過) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、DFNCHR キーワードを使用して再定義したコード・ポイントが、定義中のフィールドを印刷するための出力命令をプログラムが送ったときに、SCS プリンター制御コマンドとして解釈されないようにします。

このキーワードにはパラメーターはありません。

ユーザーのプログラムは SCS プリンターへの 16 進数データを渡すフィールドについて TRNSPY キーワードが指定されていないと、コード・ポイントが SCS コマンドとして解釈され、プリンターの動作に影響を与えることがあります。コード・ポイントとは、ユーザーが文字セットの中の文字に割り当てることができる 256 個の値の 1 つ 1 つをいいます。iSeries サーバーでは、コード・ポイントは 2 桁の 16 進数で識別されます。

次の場合には、TRNSPY キーワードを指定しなければなりません。

- DEVTYPE(\*SCS) として作成される印刷装置ファイルで CVTDTA キーワードを指定する場合。
- 16 進数値を指定する場合 (DFT キーワードの明示的な指定の有無に関係なく)。

DEVTYPE(\*IPDS) として作成されるファイルについては、CVTDTA キーワードとともに TRNSPY キーワードを指定する必要はありません。ただし、その場合は、DEVTYPE を \*SCS に変更してはならないということを示す警告メッセージが表示されます。

DEVTYPE(\*AFPDS) で作成されたファイルに TRNSPY を指定する場合、作成時に警告メッセージが表示されます。

TRNSPY キーワードは、データ・タイプが文字である場合に限り有効です。

TRNSPY キーワードを CVTDTA キーワードとともに指定した場合には、ユーザーのプログラムは文字データを該当のフィールドに入れることができ、OS/400 プログラムは、そのフィールドをプリンターに渡す時点でそのデータを 16 進数データに変換します。2 桁で 1 組の 16 進数字が、ユーザーのシステムの文字セット内で個々のコード・ポイントに対応しています。ユーザーは、DFNCHR キーワードを用いて、5224 プリンターまたは 5225 プリンターで使用するために独自に設計した文字を定義することができます。これについては、DFNCHR キーワードの説明を参照してください。また、フィールドの印刷桁数は指定した桁数の 2 分の 1 になるので、フィールドの桁数は偶数でなければなりません。

CVTDTA キーワードを指定せずに TRNSPY キーワードを指定した場合には、指定したフィールド桁数がそのまま印刷桁数になります。

このキーワードの対象となるのは、5224 プリンターまたは 5225 プリンターだけです。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

例:

以下に TRNSPY キーワードの指定方法の例を示します。

例 1 :

次の例では、CVTDTA キーワードと一緒に TRANSPY キーワードを指定する方法を示します。ユーザーのプログラムが文字データをフィールドに入れると、OS/400 プログラムはそのデータを 16 進数データに変換して渡します。

	...	1	...	2	...	3	...	4	...	5	...	6	...	7	...	8
00010A		R	RECORD			SPACEB(1)										
00020A		FLD1		10		1TRANSPY	CVTDTA									
00030A		FLD2		20		6TRANSPY	CVTDTA									
A																

この例では、プログラムは FLD1 および FLD2 に文字データを入れて渡すことができます。OS/400 プログラムは、そのデータを 16 進数データに変換してプリンターに渡します。有効な文字は 0~9 と A~F だけであり、ブランクは無効です。

FLD1 および FLD2 の印刷桁数は、指定した桁数の 2 分の 1 になります (FLD1 は 5 桁、FLD2 は 10 桁)。

ユーザー定義の文字を印刷するためには、TRANSPY キーワードとともに DFNCHR キーワードも指定しなければなりません。

FLD1 の内容が 'C1C1C1C1C1' であり、FLD2 の内容が 'C2C2C2C2C2C2C2C2C2C2' であるとすれば、RECORD は次のように印刷されます。

AAAAABBBBBBBBBB

## 例 2 :

次の例では、CVTDTA キーワードを指定せずに TRANSPY キーワードを指定する方法を示します。この例の場合には、ユーザーのプログラムは 16 進数データをフィールドに入れて渡さなければなりません。

	...	1	...	2	...	3	...	4	...	5	...	6	...	7	...	8
00010A		R	RECORD2			SPACEB(1)										
00020A		FLD3		5		1TRANSPY										
00030A		FLD4		10		6TRANSPY										
A																

この例では、プログラムは FLD3 および FLD4 に 16 進数データを入れて渡さなければなりません。有効な文字は 16 進数文字 0~9 および A~F だけであり、ブランクは無効です。この例では CVTDTA キーワードが指定されていないので、どちらのフィールドについても、指定した桁数がそのまま印刷桁数になります。

## 印刷装置ファイルの TXTRTT (テキスト回転) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、フィールドに含まれるテキストを回転させるために使用します。

キーワードの形式は次のとおりです。

TXTRTT(field-rotation)

field-rotation パラメーターは必須で、フィールドの回転を制御します。有効値は 0、90、180、および 270 度です。

ファイルに TXTRTT が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

## 印刷装置ファイル、TXTRTT

**注:** このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

CHRSIZ は図形フォントとして扱われ、フィールド・レベル・キーワード TXTRTT とともに使用できません。

### 例 1 :

次の例は、TXTRTT キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A      R REC1
A      FLD05      10      35 15TXTRTT(90)
A*
A      R REC2
A      FLD06      7S 2      TXTRTT(270)
A      POSITION(6.5 13.8)
A
```

REC1 の FLD05 は 90 度回転します。

REC2 の FLD06 は 270 度回転します。

### 例 2 :

次の例は、TXTRTT キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
*
      R REC1
      FLD05      16      3 5TXTRTT(0)
*
      R REC2
      FLD06      16      TXTRTT(270)
      POSITION(6 7)
```


レコード 1 (REC1) フィールド 5 (FLD05) は、行 / 桁方式の位置決めを使用したコーディングを示しています。レコード 2 (REC2) フィールド 6 (FLD06) は、絶対方式の位置決めを使用したコーディングを示しています。

下図は、次のものを示しています。


- 行 / 桁方式の位置決めを使用する REC1 の FLD05 の位置。回転は 0 度。
- 絶対方式の位置決めを使用する REC2 の FLD06 の位置。回転は 270 度。

この図の中で、縮尺と位置は考慮されていません。

## 行 / 桁方式の位置指定



## 絶対位置指定方式



RV2H333-2

## 印刷装置ファイルの UNDERLINE (下線) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、印刷のさいにフィールドに下線を引くよう OS/400 プログラムに指示するために使用します。プリンターに下線印刷の機能がなければ、UNDERLINE を指定することはできません。

このキーワードにはパラメーターはありません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

## 例:

次の例は、UNDERLINE キーワードの指定方法を示しています。

```

|...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8
00100A          ALLOC      R          17 11
00101A 03 04          UNDERLINE
  A

```



## 印刷装置ファイルの ZFOLD (Z 折り返し) キーワード

これはレコード・レベル・キーワードで、現行用紙に対する Z 折り返し操作の実行を指定するために使用します。reference-edge パラメーターと paper-type パラメーターは必須です。

キーワードの形式は次のとおりです。

ZFOLD(reference-edge paper-type)

指定できる値は次のいずれかです。

### reference-edge:

**\*BOT** 基準線は媒体の下端。

### \*RIGHT

基準線は媒体の右端。

**\*TOP** 基準線は媒体の上端。

**\*LEFT** 基準線は媒体の左端。

### \*DEV D

基準線は装置が使用している省略時の基準線。

### paper-type:

### \*LEDGER

使用する用紙はレジジャー・サイズ (11 x 17 インチ)。

**\*A3** 使用する用紙は A3 サイズ (297mm x 420mm)。

ファイルに ZFOLD が指定される場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE が \*AFPDS 以外に変更された場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

Z 折り返し操作をサポートしないプリンターに対して ZFOLD を指定した場合は、印刷装置ファイル内で FIDELITY に対して指定されている値が、ファイルの印刷を行うかどうかを制御します。

ZFOLD はページの境界で指定されていないと、実行時に無視されます。あるページについて、名前付きのフィールドまたは固定情報フィールドが 1 つも処理されていないならば、プリンターはページの境界にあります。名前付きフィールドまたは固定情報フィールドが 1 つでも処理されると、プリンターはもうページの境界にはありません。プリンターに改ページを生じさせる SKIP、SPACE、または ENDPAGE キーワードが処理されると、プリンターは再びページの境界に位置します。

ZFOLD、SKIP、および SPACE の各キーワードは、次の順序で処理されます。

```
SKIPB
SPACEB
ZFOLD
SPACEA
SKIP A
```

ZFOLD は、それを指定したレコード様式に対してだけ効力を持ちます。レコード様式に対して ZFOLD が指定されている場合、ページ・サイズは ZFOLD に指定されている paper-type のサイズ (レジジャーまたは A3) に変更されます。指定のレコード様式を持つレコードが処理された後、次のレコード様式 (ZFOLD キーワードが指定されていない場合) に使用されるページ・サイズは、ファイル・レベル (CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンド) で指定されているページ・サイズです。

ZFOLD は、単一の用紙に対してだけ効力を持ちます。連続した用紙に対して Z 折り返し操作を適用する場合は、それぞれの用紙ごとに ZFOLD を指定する必要があります。スプール・ファイル 1 つにつき、Z 折り返し操作を適用できる用紙の最大枚数は、プリンターによって異なります。詳しくは、お使いのプリンターのハードウェア解説書を参照してください。

サポートされる基準線はプリンターによって異なります。詳しくは、ご使用のプリンターのハードウェア解説書を参照してください。

Z 折り返し操作を行うと、まず現行の用紙は、基準線の平行線に沿って半分に谷折りされます (つまり、用紙の表側が折り返しの内側になります)。次に、用紙の基準線から遠い方の半分が、基準線の平行線に沿って再び半分に山折りされます。たとえば、基準線を短辺に沿って指定した 11"x17" の用紙にこの操作を適用すると、8.5"x11" の折り込みページが作成されます。

それぞれの媒体 (用紙) に対して、この仕上げ操作が適用されます。

**例:**

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
  A*
  A      R REC1                ZFOLD(*DEVD *LEDGER)
  A*
```

REC1 の印刷時に、プリンターのポスト・プロセッサによって Z 折り返し操作が行われます。

常に、各レコード様式ごとに 1 つの ZFOLD キーワードだけが有効です。オプション標識がある場合でも、1 つのレコード様式に複数の ZFOLD キーワードを指定すると無効になります。

ページ・サイズはレジャーまたは A3 のどちらかなので、ZFOLD を指定した場合はオーバーフロー行番号が再計算されます。新しいオーバーフロー行番号は、印刷装置ファイルに指定されているとおりに、オーバーフロー行からページの下端までの距離を維持します。ZFOLD の処理が完了すると、印刷装置ファイルに指定されているオーバーフロー番号が復元されます。したがって、ページの下端から 1" のオーバーフロー行がファイル・レベルで指定されている場合は、ZFOLD が指定されているページのオーバーフロー行も、ページの下端から 1" になります。

Z 折り返し操作について詳しくは、ご使用のプリンターの資料を参照してください。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

**注:**

1. MVS にスプール・ファイルを送信する際にこの DDS キーワードを使用すると、正しく印刷されない OS/400 スプール・ファイルが生成されます。スプール・ファイルは印刷されず、PSF/MVS によって出力キューに保留されます。
2. このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、また DEVTYPE(\*AFPSD) を指定して IPDS プリンター上でファイルを印刷できません。

## 印刷装置ファイル、ZFOLD

## 付録 A. DDS の CODE128 文字セット

表 6 に、CODE128 バーコード文字セットで使用できる文字の範囲を示します。

表 6. コード 128 文字セット (EBCDIC)

文字	16 進数	文字	16 進数	文字	16 進数	文字	16 進数
NUL	00	.	4B	i	89	I	C9
SOH	01	<	4C	FNC 1	8F	}	D0
STX	02	(	4D	j	91	J	D1
ETX	03	+	4E	k	92	K	D2
HT	05	分割垂直バー	4F	l	93	L	D3
VT	0B	&	50	m	94	M	D4
FF	0C	!	5A	n	95	N	D5
CR	0D	\$	5B	o	96	O	D6
SO	0E	*	5C	p	97	P	D7
SI	0F	)	5D	q	98	Q	D8
DLE	10	;	5E	r	99	R	D9
DC1	11	-	60	~	A1	\	E0
DC2	12	/	61	s	A2	S	E2
DC3	13	,	6B	t	A3	T	E3
BS	16	%	6C	u	A4	U	E4
CAN	18	_	6D	v	A5	V	E5
EM	19	>	6E	w	A6	W	E6
GS	1D	?	6F	x	A7	X	E7
RS	1E	`	79	y	A8	Y	E8
US	1F	:	7A	z	A9	Z	E9
FS	22	#	7B	-	B0	FNC 2	EA
LF	25	@	7C	¢	BA	0	F0
ETB	26	'	7D	l	BB	1	F1
ESC	27	=	7E	FNC 4	BE	2	F2
ENQ	2D	"	7F		C0	3	F3
ACK	2E	a	81	A	C1	4	F4
BEL	2F	b	82	B	C2	5	F5
SYN	32	c	83	C	C3	6	F6
EOT	37	d	84	D	C4	7	F7
DC4	3C	e	85	E	C5	8	F8
NAK	3D	f	86	F	C6	9	F9
SUB	3F	g	87	G	C7	FNC 3	FA
SP	40	h	88	H	C8	DEL	FF



---

## 付録 B. 印刷装置ファイルの UCS-2 レベル 1 に関する考慮事項

このトピックでは、印刷装置ファイルの定位置項目とキーワード項目に関する、汎用コード化文字セット 2 レベル 1 (UCS-2 レベル 1) の考慮事項について説明します。このトピックではまた、印刷装置ファイル内の UCS-2 データに対する CCSID キーワードについても説明します。

DBCS システムと非 DBCS システムのどちらも、このトピックで説明する機能をサポートしています。

---

### UCS-2 データを使用する印刷装置ファイルの定位置項目に関する考慮事項

下記の各節では、印刷装置ファイルの記述に使用できる DDS の各欄ごとに DBCS についての考慮事項を説明します。説明のない欄については、UCS-2 レベル 1 に関する特別な考慮事項はありません。

#### 桁数 (30～34 桁目)

この欄にはフィールドの桁数を指定します。UCS-2 レベル 1 のデータを含むフィールドの桁数は、1～16 383 バイトです。

UCS-2 レベル 1 のデータを含むフィールドのプログラムの桁数を決定するときには、以下のことを考慮してください。

- UCS-2 レベル 1 の文字の長さはそれぞれ 2 バイトです。
- フィールドのプログラム桁数は、UCS-2 レベル 1 の文字の数で指定します。たとえば、UCS-2 レベル 1 の文字を 3 文字含むフィールドのデータは、6 バイトです。
- このフィールドの省略時の印刷桁数は、フィールドのプログラム桁数に等しいか、または UCS-2 文字の数の 2 倍です。
- UCS-2 レベル 1 のデータと EBCDIC との間の変換後のデータは、元のデータの長さと同じになる場合もあれば、それより長くなったり短くなったりすることもあります。この長さは、印刷装置ファイルの CHRID パラメーターに指定されている CCSID によって異なります。たとえば、UCS-2 文字 1 つは、2 バイトのデータから成っています。この文字は、1 バイトのデータから成る 1 つの SBCS 文字、2 バイトのデータから成る 1 つのグラフィック DBCS 文字、4 バイトのデータから成る 1 つのシフト文字付き DBCS 文字に変換されます。
- CCSID キーワードの alternate-field-length パラメーターを使用して、プログラムの桁数とは別個にフィールドの印刷桁数を指定できます。

#### データ・タイプ (35 桁目)

レベル 1 の UCS-2 データに使用できるデータ・タイプは G だけです。

#### G (グラフィック)

CCSID キーワードとともに G を入力すると、このフィールドは UCS-2 レベル 1 のデータを含むように指定されます。

G を指定した場合、通常このフィールドにはグラフィック DBCS データが入ります。ただし、CCSID キーワードとともに指定すると、フィールドはレベル 1 の UCS-2 データを含むようになります。

#### 小数点以下の桁数 (36～37 桁目)

UCS-2 レベル 1 のデータを使用する場合には、この欄はブランクのままにしておいてください。



## UCS-2 データを使用する印刷装置ファイルのキーワードに関する考慮事項 (45～80 桁目)

印刷装置ファイルの CCSID キーワードは、G タイプのフィールドが DBCS グラフィック・データの代わりに、UCS-2 レベル 1 のデータをサポートするように指定します。CCSID キーワードは、G タイプのフィールドに対して現在使用できるすべてのキーワードと一緒に指定できます。また、CCSID キーワードを使用する場合は、G タイプのフィールドに対して FNTCHRSET キーワードを使用できます。

### CCSID (コード化文字セット識別コード) キーワード

これはファイル・レベル、レコード・レベル、またはフィールド・レベルのキーワードで、G タイプのフィールドが DBCS グラフィック・データではなく、UCS-2 レベル 1 のデータをサポートするように指定するために使用します。UCS-2 文字の長さはそれぞれ 2 バイトです。

キーワードの形式は次のとおりです。

```
CCSID(UCS2-CCSID | &UCS-2-CCSID-field | *REFC  
      [*CONVERT | *NOCONVERT]  
      [alternate-field-length])
```

UCS-2-CCSID パラメーターは必須です。UCS-2-CCSID パラメーターを使用して、このフィールドに対して UCS-2 レベル 1 エンコード・スキームを使用する CCSID を指定します。UCS-2-CCSID パラメーターは、5 桁までの数値、またはプログラム - システム間フィールドとして指定できます。プログラム - システム間フィールドを定義する場合は、桁数 5、データ・タイプ S を指定する必要があります。

UCS-2-CCSID の値の代わりに、特殊値 \*REFC を指定することもできます。これは参照フィールドに対してのみ有効で、ユーザーは UCS-2-CCSID 値を指定する CCSID キーワードを使用して、参照フィールドをコーディングする必要があります。通常、印刷装置ファイルの CCSID キーワードは、参照されたフィールドから取得したすべての CCSID キーワード属性を指定変更します。\*REFC を指定する場合、UCS-2-CCSID の値は参照フィールドから取得されます。

\*CONVERT パラメーターは任意指定で、UCS-2 データをターゲット CCSID に変換するかどうかを指定します。ターゲット CCSID は、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドの CHRID パラメーターによって指定されます。\*CONVERT が省略時値です。CCSID キーワードに \*NOCONVERT を指定した場合、UCS-2 データはターゲット CCSID に変換されません。

1 また、印刷装置ファイルに対して \*NOCONVERT がアクティブであり、ファイルの DEVTYPE が  
1 \*AFPDS である場合、アプリケーションはまた、TrueType フォントか、AFP ユニコード移行フォントの 1  
1 つのどちらかを使用する必要があります。TrueType フォントも、AFP ユニコード移行フォントのどちらも  
1 指定しない場合、出力は 1 バイト・データとして解釈され、印刷不能になる可能性があります。

1 また、印刷装置ファイルに対して \*NOCONVERT がアクティブであり、ファイルの DEVTYPE が \*LINE  
1 または \*AFPDSLIN である場合、アプリケーションはまた、AFP ユニコード移行フォントのうちの 1 つ  
1 を使用する必要があります。AFP ユニコード移行フォントを指定しない場合、出力は 1 バイト・データと  
1 して解釈され、印刷不能になる可能性があります。

1 \*NOCONVERT がアクティブで、ファイルの DEVTYPE が \*AFPDS の場合は、FONTNAME キーワード  
1 と一緒に TrueType フォントを指定するか、FNTCHRSET キーワードと一緒に AFP ユニコード移行フォ  
1 ント文字セットとコード・ページを指定します。ファイルの DEVTYPE が \*LINE または \*AFPDSLIN の  
1 場合は、印刷装置ファイルのページ定義の中に、AFP ユニコード移行フォント文字セットとコード・ペ  
1 ージを指定します。

印刷装置ファイルの DEVTYPE が \*SCS の場合に \*NOCONVERT を指定すると、印刷装置ファイルの使用時に診断メッセージが発行され、UCS-2 データはターゲット CCSID に変換されます。

alternate-field-length パラメーターは任意指定です。このパラメーターは、フィールド・レベルで CCSID キーワードを指定していて、\*CONVERT パラメーターがアクティブである場合にのみ有効です。

alternate-field-length は、UCS-2 文字の数として指定します。

UCS-2 データが出力操作に使用されるときに、\*CONVERT パラメーターがアクティブになっていると、データは関連した UCS-2 CCSID からターゲット CCSID に変換されます。一般に、この変換の実行時にデータの長さは変化します。このために、alternate-field-length 値を使用して、省略時の印刷フィールド長とは異なる印刷フィールド長を指定できます。'G' データ・タイプの省略時の印刷フィールド長は、フィールド長として指定された文字数の 2 倍です。

alternate-field-length 値を使用すると、変換後のデータ長が省略時の印刷フィールド長よりも長くなる場合に、フィールド・データの切り捨てを防ぐことができます。また、変換後にデータ長が短くなる場合は、alternate-field-length 値を使用して印刷フィールド長を制限することによって、行の使用可能スペースを増やすこともできます。フィールド長は、フィールドの出力バッファ長定義にも使用されます。

たとえば、印刷装置ファイルに次のような行があるものとします。

```
FLD1      10G      2 2 CCSID(X Y)
```

- X はフィールド・データに関連した UCS-2 CCSID です。Y はこのフィールドの alternate-field-length です。Y を指定しない場合、FLD1 の省略時の印刷フィールド長は 20 印刷桁です (フィールド長に指定された UCS-2 文字数の 2 倍)。
- UCS-2 データが 1 バイトのデータで構成されている場合には、alternate-field-length (Y) を UCS-2 文字 5 文字に指定できます。この場合、FLD1 の印刷フィールド長は 10 印刷桁 (alternate-field-length に指定された UCS-2 文字数の 2 倍) です。
- UCS-2 データが 2 バイトのデータで構成されている場合には、alternate-field-length (Y) を UCS-2 文字 11 文字に指定できます。この場合、FLD1 の印刷フィールド長は 22 印刷桁 (alternate-field-length に指定された UCS-2 文字数の 2 倍) です。この長さは、シフトアウト文字とシフトイン文字用のスペースを考慮したものです。

フィールド・レベルで CCSID キーワードを指定し、さらにレコード・レベルまたはファイル・レベルのどちらかで CCSID キーワードを指定した場合は、フィールド・レベルのキーワードが優先されます。ファイル・レベルまたはレコード・レベルで CCSID キーワードを指定する場合に、G タイプのフィールドが存在していないと、コンパイル・エラーが出されます。

出力では、指定したフィールドの長さより長いフィールド・データは切り捨てられます。

ファイルの DEVTYPE が \*IPDS の場合、CCSID キーワードは無効です。

CCSID キーワードは、G タイプのフィールドに対して現在使用できるすべてのキーワードと一緒に指定できます。

オプション標識は、このキーワードでは無効です。

#### 例:

次の例は、CCSID キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A                                     CCSID(13488)
00010A          R RECORD1
```

## 印刷装置ファイル、CCSID

00020A	FIELD1	30G	
00030A	FIELD2	10G	CCSID(61952 *CONVERT 6)
00010A	R RECORD2		CCSID(61952 *NOCONVERT)
00020A	FIELD3	20G	
A			

この例では、FIELD1 には 13488 という CCSID 値が割り当てられています。FIELD2 には、CCSID 値 61952 が割り当てられており、フィールド長は UCS-2 文字 6 文字 (SBCS 文字 12 文字) です。FIELD3 には、CCSID 値 61952 が割り当てられており、出力操作時にデータは変換されません。

---

## 付録 C. 印刷装置ファイルの DBCS に関する考慮事項

このトピックでは、印刷装置ファイルの DDS の定位置項目とキーワード項目に関する DBCS の考慮事項を説明し、また印刷装置ファイルに関する追加の考慮事項も説明します。

DDS に対する 2 バイト文字セット (DBCS) の使用に関連した一般情報については、「DDS 解説書: 概念」を参照してください。

この付録で説明してある機能は、DBCS および非 DBCS の両システムでサポートされています。

---

### DBCS を使用する印刷装置ファイルの定位置項目に関する考慮事項

以下に、印刷装置ファイルの桁数、データ・タイプ、および小数点以下の桁数の定位置項目について、DBCS に関する考慮事項を説明します。説明のない欄については、DBCS に関する特別な考慮事項はありません。

#### 桁数 (30～34 桁目)

この欄にはフィールドの桁数を指定します。シフト文字付き DBCS データを含むフィールドの桁数は、4～32 767 バイトです。DBCS グラフィック・データを含むフィールドの桁数は、1～16 383 文字バイトです。ただし、1 つのフィールドが 2 ページにまたがることはできないので、フィールドの実際の最大桁数はこの最大サイズに達しないこともあります。

DBCS フィールドの桁数を決めるさいには、次の点を考慮に入れてください。

- 各 DBCS 文字は、長さ 2 バイトです。
- DBCS グラフィック・フィールドの場合には、フィールドの長さは DBCS 文字の数で指定されます。
- データ・タイプ O のフィールドの場合には、フィールドの長さに両方のシフト制御文字も含まれます。これらの文字は、合わせて 2 バイトです。

たとえば、3 個の DBCS 文字を含むシフト文字付きフィールドのデータの桁数は、シフトイン文字およびシフトアウト文字それぞれ 1 個ずつを含めて、合計 8 バイトになります。

$$(3 \text{ 文字} \times 2 \text{ バイト}) + (\text{シフトアウト文字} + \text{シフトイン文字}) = 8$$

3 個の DBCS 文字を含む DBCS グラフィック・フィールドの桁数は合計 6 バイトになります。

$$(3 \text{ 文字} \times 2 \text{ バイト}) = 6$$

#### データ・タイプまたはキーボード・シフト (35 桁目)

フィールドが DBCS 混用フィールドであることを示すため、ここには O を指定します。1 つのフィールドで DBCS データと英数字データの両方を使用することができます。DBCS データと英数字データとはシフト制御文字で区別します。

特定のフィールドを 2 バイト文字セット図形フィールドにするには、この位置に G をタイプしてください。

#### 小数点以下の桁数 (36～37 桁目)

DBCS データを使用する場合には、この欄はブランクのままにしておいてください。

---

## DBCS を使用する印刷装置ファイルのキーワードに関する考慮事項

DBCS データ・フィールド (35 桁目に指定したデータ・タイプが 0 または G のいずれかであるもの) については、次のキーワードは使用しないでください。

BARCODE	DATSEP	HIGHLIGHT
BLKFOLD	DFT	MSGCON
CDEFNT	DLTEDT	PAGNBR
CHRID	EDTCDE	TIME
COLOR	EDTWRD	TIMFMT
CPI	FLTFIXDEC	TIMSEP
CVTDTA	FLTPCN	TRNSPY
DATE	FNTCHRSET	
DATFMT	FONT	

DBCS グラフィック・データ・フィールド (35 桁目に G が指定されている) については、IGCALTTYP および IGCANKCNV キーワードは使用しないでください。

印刷装置ファイルのキーワードについて詳しくは、印刷装置ファイルのキーワードのトピックにあるキーワードの説明を参照してください。

ここでは、次のキーワードについて説明します。

- CHRSIZ (文字サイズ)
- DFNLIN (線の定義)
- IGCALTTYP (代替データ・タイプ)
- IGCANKCNV (英数字から DBCS への変換)
- IGCCDEFNT (DBCS コード化フォント)
- IGCCHRRTT (DBCS 文字の回転)

### CHRSIZ (文字サイズ) キーワード

これは、レコード・レベルまたはフィールド・レベル・キーワードで、印刷文字の通常の幅、通常の高さ、または通常のサイズ (幅と高さ) を 2 倍に拡張します。文字を拡張する前に、システムは、指定された形式制御操作 (たとえば、DDS の EDTCDE および EDTWRD キーワードなどで指定されたもの) を行います。

このキーワードの形式は次のとおりです。

CHRSIZ(width [height])

width パラメーターおよび height パラメーターに指定できる値は 1 および 2 です。width パラメーターは必須で、height パラメーターは任意指定です。height を指定しなかった場合の省略時値は 1 です。

この形式は、5553 プリンターでのみ有効です。

CHRSIZ(width [height]) を使用するさいには、次の点を考慮に入れてください。

- DBCS データおよび英数字データの両方に使用することができます。
- IGCCHRRTT キーワードとともに指定することができます。その場合、文字の回転が行われ、その上で拡張されます。

- レコードに COLOR、BARCODE、または LPI が含まれている場合には、そのレコードまたはそのフィールドに対して CHRSIZ を指定することはできません。
- CHRSIZ は、IGCANKCNV の指定された英数字フィールドの文字を拡張します。これ以外の英数字フィールドの文字は拡張されません。
- フィールド・レベルで CHRSIZ(1) を指定した場合には、レコード・レベルで CHRSIZ(2) が指定されていても、そのフィールドのデータは通常の幅で印刷されます。
- このキーワードではオプション標識は使用できません。

**例:**

次の例は、DDS コーディング用紙での CHRSIZ キーワードの指定方法を示しています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A*
00020A*
00030A      R RECORD1          CHRSIZ(2 1)
00040A      FIELD1           230    20SPACEA(2)
00050A      FIELD2           80A    20SPACEA(2) CHRSIZ(1 1)
00060A      FIELD3           410    20SPACEA(2)
00070A      FIELD4           450    20SPACEA(2) CHRSIZ(1 2)
00080A      FIELD5           40A    20SPACEA(2) CHRSIZ(1)
00090A      FIELD6           25A    20SPACEA(2) CHRSIZ(2 2)
A

```

この例では、FIELD1 および FIELD3 の DBCS 文字は、印刷時に通常の 2 倍の幅に拡張されます。FIELD2 および FIELD5 の DBCS 文字は通常のサイズで印刷されます。FIELD4 の DBCS 文字は、印刷時に通常の高さの 2 倍に拡張されます。FIELD6 の DBCS 文字は、印刷時に通常のサイズ (幅および高さ) の 2 倍に拡張されます。

## DFNLIN (線の定義) キーワード

これは、レコード・レベル・キーワードで、縦または横の線を引くために使用します。横線は、文字の下に左側から右側へ引かれます。縦線は上部から下部に文字スペースの右端で描かれます。

このキーワードの形式は次のとおりです。

```
DFNLIN(direction start_line start_position length)
```

direction パラメーターには、ここで定義する線が縦線か横線かを指定します。指定する値は次のいずれかでなければなりません。

- \*VRT
- \*HRZ

start\_line パラメーターには、ここで定義する線の開始行を、ページの最初の行から数えた行番号で指定します。1 から 255 までの値が指定できますが、印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF) コマンドの PAGESIZE パラメーターに指定したページの行数を超える値を指定することはできません。

start\_position パラメーターには、ここで定義する線の開始桁を、ページの左マージンから数えた桁番号で指定します。1 から 378 までの値が指定できますが、CRTPRTF コマンドの PAGESIZE パラメーターに指定したページの幅を超える値を指定することはできません。

length パラメーターには、ここで定義する線の長さを、縦線の場合は行数で、横線の場合は桁数で指定します。



指定する長さはゼロより大きくなければなりません。縦線の場合は、長さ開始行パラメーターとの合計が 255 を超えてはなりません。255 はこの合計の最大値ですが、この値は CRTPRTF コマンドの PAGESIZE パラメーターに指定したページの長さを超えることはできません。

横線の場合は、長さ開始桁パラメーターとの合計が 378 を超えてはなりません。378 はこの合計の最大値ですが、この値は CRTPRTF コマンドの PAGESIZE パラメーターに指定したページの幅を超えることはできません。

パラメーターはすべて必須です。

次の場合は、作成時に警告メッセージが出ます。

- 開始行として指定した値が、CRTPRTF コマンドの PAGESIZE パラメーターに指定したページの長さより大きい場合。
- 開始桁として指定した値が、CRTPRTF コマンドの PAGESIZE パラメーターに指定したページの幅より大きい場合。
- 縦線の場合に行数と開始行の値との合計が、CRTPRTF コマンドの PAGESIZE パラメーターに指定したページの長さより大きい場合。
- 横線の場合に桁数と開始桁の値との合計が、CRTPRTF コマンドの PAGESIZE パラメーターに指定したページの幅より大きい場合。

DFNLIN キーワードは、レコード・レベルでは 2 回以上指定できます。

このキーワードではオプション標識が使用できます。

IPDS プリンターでのみ有効なキーワード (COLOR、BARCODE、および LPI など) の指定があるレコードには、DFNLIN キーワードは指定できません。このようなキーワードとともに DFNLIN を指定すると、重大エラー・メッセージ (重大度 30) が出ます。

DEVTYPE(\*IPDS) を指定して印刷装置ファイルを作成する場合に DFNLIN キーワードの指定があると、作成時に警告メッセージ (重大度 10) が出ますが、このキーワードが無視されることはありません。しかし、印刷装置ファイルが使用されるときに、キーワードは無視され、メッセージが出ます。

DEVTYPE(\*AFPDS) で作成された印刷装置ファイルに DFNLIN キーワードが指定された場合には、キーワードは無視され、警告メッセージが出ます。

#### 例:

次の例は、DDS コーディング用紙での DFNLIN キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A*
00020A*
00030A      R RECORD1          DFNLIN(*HRZ  4 12 20)
00040A          DFNLIN(*VRT  5 12  6)
00050A          DFNLIN(*HRZ 10 12 20)
00060A          DFNLIN(*VRT  5 32  6)
      A
```

この例では、様式 RECORD1 の出力は四角形の枠です。

最初の DFNLIN キーワードの出力は横線です。この線は、4 行目の 12 桁目の文字の左端から 20 桁分の桁数で引かれます。



2 番目の DFNLIN キーワードの出力は縦線です。この線は、5 行目の 12 桁目の文字の左端から 6 行分の行数で引かれます。

3 番目の DFNLIN キーワードの出力は横線です。この線は、2 番目の線 (縦線) の終了点 (10 = 4 + 6) の右側から 20 桁分の桁数で引かれます。

4 番目の DFNLIN キーワードの出力は縦線です。この縦線は、最初の線の終了点 (32 = 12 + 20) から 6 行分の行数で引かれます。

## IGCALTTYP (代替データ・タイプ) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、英数字フィールドをデータ・タイプ O の DBCS フィールドに変更するために使用します。

このキーワードにはパラメーターはありません。

このキーワードの機能に効力を与えるためには、CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドを用いて、ファイル記述の IGCDDTA パラメーターの値を変更します。このキーワードを指定したフィールドは、IGCDDTA(\*NO) を指定すれば英数字フィールドであり、IGCDDTA(\*YES) を指定すればデータ・タイプ O の DBCS フィールドです。たとえば、CRTPRTF コマンドで IGCDDTA(\*NO) を指定してファイルを作成したとします。このファイルを用いて DBCS データを印刷する場合には、IGCDDTA(\*YES) を指定した OVRPRTF コマンドによってファイルを一時変更します。印刷装置ファイル IGCPRTF を一時変更したいのであれば、次のように入力します。

```
OVPRPTF FILE(IGCLIB/IGCPRTF) IGCDDTA(*YES)
```

IGCALTTYP キーワードを使用するさいには、次の点に注意してください。

- IGCALTTYP は文字フィールドに対してのみ指定してください。また、DBCS フィールドに対しては、このキーワードを指定してはなりません。
- IGCALTTYP はデータ・タイプを変更するので、データ・タイプに依存する他のキーワードが対象のフィールドに指定されている場合には、このキーワードを指定してはなりません。
- IGCALTTYP キーワードではオプション標識は使用できません。
- DEVTYPE(\*AFPDS) で作成されたファイルに対してこのキーワードは無視されます。
- 次のキーワードは、IGCALTTYP キーワードと一緒に使用することはできません。

```
BLKFOLD
CPI
CVTDTA
IGCANKCHV
TRNSCY
```

例:

次の例は、DDS コーディング用紙での IGCALTTYP キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A*
00020A*
00030A          R TITLER          SKIPB(3)
00040A          FLD1             40      47SPACEA(2) UNDERLINE
00050A  30      FLD2             40A     47SPACEA(2) UNDERLINE IGCALTTYP
      A
```

この例では、IGCALTTYP キーワードが効力を持つと、FLD2 に DBCS データを含めることができます。

## IGCANKCNV (英数字から DBCS への変換) キーワード

これはフィールド・レベル・キーワードで、英数字をそれに該当する DBCS 文字に変換するために使用します (日本語のみ)。DBCS 文字は、英数字の倍の幅で印刷されます。

このキーワードにはパラメーターはありません。

システムは、英数字を変換するだけでなく、変換後の文字ストリングの始めと終わりにシフト制御文字を付加します。

たとえば次のようなストリングがあるとします。

ABCDE

これは次のように変換されます。

0<sub>E</sub>A B C D E0<sub>F</sub>

ストリングにシフト制御文字が付加されている点にも注意してください (0<sub>E</sub>= シフトアウト、0<sub>F</sub> シフトイン)。

IGCANKCNV は、名前が付けられたフィールドであれば、どのようなフィールドに対しても指定することができます。

IGCANKCNV キーワードを使用するさいには、次の点に注意してください。

- 変換語の文字は、DBCS データの印刷に関連する指定 (たとえば文字の拡張など) に従って印刷されます。たとえば、CHRSIZ(2) キーワードの指定があると、このキーワードにより変換された文字は幅が 2 倍になります。
- この変換はファイルの他の属性には影響を与えません。たとえば、浮動小数点数データを含むフィールドにこの DDS キーワードを指定した場合、システムはそのデータを浮動小数点数形式のままにしておきます。変更されるのは、そのフィールドが印刷される時点の外見だけです。また、そのフィールドに定義されているその他の属性も、DBCS フィールドにとって有効なものであるかどうかにかかわらず、そのまま適用されます。
- IGCANKCNV キーワードを指定した場合には、次の DDS キーワードは無視されます。

BLKFOLD

CPI

DFT

IGCALTTYF

- IGCANKCNV 機能により拡張された場合、印刷される文字のストリングの桁数は、少なくとも、元のストリングの長さの 2 倍に 2 桁 (シフト制御文字用) を加えた桁数になります。たとえば、4 文字のカタカナのストリングが変換された場合、その桁数は次のようになります。

10 ((4 文字 x 2) + 2 シフト制御文字)

EDTWRD 機能などによって、ストリングへ他の文字の組み込みを指定した場合には、その文字も拡張され、ストリングの長さもそれに従って変化します。たとえば、次のように、通貨記号と小数点の付加される 4 桁のフィールドを指定したとします。

\$12.34

このフィールドの変換後の桁数は 14 になります。つまり、フィールド内の 4 個の数字が拡張され (8 桁)、通貨記号と小数点が拡張され (4 桁)、そして 2 つのシフト制御文字 (2 桁) が付加されます。

- IGCANKCNV キーワードを指定するフィールドには DBCS データが含まれてはなりません。システムでは、英数字と DBCS データとが混在するフィールドの変換はサポートされていません。IGCANKCNV を指定したフィールドに DBCS 文字が含まれていた場合には、変換の結果は予測できません。
- IGCANKCNV が指定されたフィールドは、DBCS グラフィック・フィールド (データ・タイプ G が指定されたフィールド) にはできません。
- システムは、印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF) コマンドに指定されている RPLUNPRT の値に従って、印刷不能の英数字を該当の DBCS 文字への変換の前に置き換えます。
- 出力は DBCS プリンターで印刷しなければなりません。
- DEVTYPE(\*IPDS) の指定により作成されるファイルに IGCANKCNV の指定があると、警告メッセージが表示されます。
- DEVTYPE(\*AFPDS) で作成されたファイルの場合には、IGCANKCNV で指定されたフィールド内の文字は、IGCCDEFNT キーワードで定義されたフォントを使用して印刷されます。詳細は、『IGCCDEFNT (DBCS コード化フォント) キーワード』を参照してください。
- レコードに COLOR、BARCODE、または LPI の指定がある場合には、そのレコードまたはその中のフィールドに対し、IGCANKCNV を指定することはできません。
- IGCANKCNV キーワードではオプション標識は使用できません。

#### 例:

次の例は、DDS コーディング用紙での IGCANKCNV キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+.....1.....+.....2.....+.....3.....+.....4.....+.....5.....+.....6.....+.....7.....+.....8
00010A*
00020A*
00030A          R RECORD                CHRISIZ(2) SKIPB(3)
00040A          FLDA                    400      20SPACEA(2)
00050A          FLDB                    80A      20SPACEA(2) CHRISIZ(1)
00060A          FLDC                    20A      20SPACEA(2) IGCANKCNV
      A
```

この例では、FLDC の値として印刷される英数字は、該当する DBCS 文字に変換されます。そして、レコード・レベル・キーワード CHRISIZ(2) の指定によって、変換後の文字が拡張されます。

## IGCCDEFNT (DBCS コード化フォント) キーワード

これはレコード・レベルおよびフィールド・レベル・キーワードで、名前付きまたは固定情報フィールドを印刷するための DBCS コード化フォントを指定するために使用します。

このキーワードの形式は次のとおりです。

```
| IGCDEFNT([library-name/ | &library-name-field/]
|         coded-font-name | &coded-font-name-field
|         [( *POINTSIZE height-value | &height-value-field
|         width-value | &width-value-field)])
```

coded-font パラメーターは必須で、OS/400 DBCS コード化フォントの名前でなければなりません。桁数は 8 文字までです。

任意指定の library-name パラメーターでコード化フォントをさらに修飾することができます。ライブラリ名を指定しない場合には、印刷時にコード化フォントを探索するために \*LIBL が使用されます。\*LIBL が使用される場合には、要求されたフォントを探索するさいにシステム提供のフォント・ライブラリーがライブラリー・リストに追加されます。library-name パラメーターを使用することにより、コード化フォント

名をさらに早く見つけることができます。しかし、文字セットおよびコード化フォント名により定義されたコード・ページを見つけるためには、ライブラリー・リストが使用されます。

次に示すとおり、library-name および coded-font-name は、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

- [library-name/]coded-font-name...
- [library-name/]&field1...
- [&field2/]coded-font-name...

library-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、このフィールドは IGCCDEFNT キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 10、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

coded-font-name をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、このフィールドは IGCCDEFNT キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。また、そのフィールドの桁数は 8、データ・タイプ A (文字)、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義する必要があります。

IBM 提供のコード化フォント名を表示するには、フォント資源の処理 (WRKFNTRSC) コマンドを使用してコード化フォントを指定します。IBM 提供のコード化フォント名は、すべて文字 X0 から始まります。

**注:** アプリケーションが専用リソース (たとえば、フォント、ページ・セグメント、オーバーレイ、またはシステムで配布されたのではない GDF ファイル) を使用する場合には、次の点を注意してください。これらのリソースを参照するさい、\*LIBL を指定するかライブラリー名を指定しない場合には、そのリソースは、スプール・ファイルを作成するアプリケーションが使用しているライブラリー・リストを介して使用できなければなりません。

point-size は、DBCS コード化フォントをさらに詳細に定義するための任意指定のパラメーターです。このパラメーターは、ポイント・サイズを指定します。point-size パラメーターは、次の形式で指定します。

(\*POINTSIZ height-value width-value)

height-value は、フォントの高さのポイント・サイズを指定します。width-value は、フォントの幅のポイント・サイズを指定します。フォントのスケールを均等にする場合 (高さと同幅) は、height-value だけを指定できます。height-value を指定せずに width-value を指定することはできません。このパラメーターに使用できる値は 0.1~999.9 です。

次に示すとおり、point-size height および point-size width は、固定情報フィールド、プログラム - システム間フィールド、またはその両方の組み合わせとして指定できます。

- [( \*POINTSIZ height-value &field1)]
- [( \*POINTSIZ &field2 width-value)]

point-size の height-value または width-value をプログラム - システム間フィールドとして指定するとき、これらのフィールドは IGCCDEFNT キーワードと同じレコード様式内に存在しなければなりません。それらのフィールドは、小数点以下の桁数が 1 で長さが 4、データ・タイプ S、および使用目的 P (プログラム - システム間) として定義しなければなりません。

**注:**

1. ラスター DBCS フォントの場合、PSF/400 はポイント・サイズを無視します。PSF/400 は、スプール代行受信時に妥当性検査を行ったり、エラー・メッセージを出したりしません。

2. アウトライン DBCS フォントに対してポイント・サイズを指定しない場合、PSF/400 はスプール・ファイルを印刷できません。スプール・ファイルは、印刷書き込み時に保留されます。PSF/400 はスプール代行受信時には妥当性検査を行いません。

コード化フォント値は印刷時に検査されます。値が無効の場合、またはリソースが見つけれない場合には、エラー・メッセージが出ます。

ファイルに IGCDEFNT を指定した場合には、CRTPRTF コマンドで DEVTYPE(\*AFPDS) を指定してください。DEVTYPE パラメーターを \*AFPDS 値以外に変更した場合には、キーワードは無視され、印刷時に警告メッセージが出ます。

**注:** このキーワードを使用するさいには PSF/400 フィーチャーが必要です。PSF/400 がインストールされていないと、このキーワードを使用し、または DEVTYPE(\*AFPDS) を指定するファイルを印刷することができません。

このキーワードについては、オプション標識を使用することができます。

**例:**

次の例は、IGCDEFNT キーワードの指定方法を示しています。

```
|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
A*
A          R REC
A          FLD1          240    2 14IGCDEFNT (XOG16B)
A          FLD2          240    3 14IGCDEFNT (USERLIB/XOG16C +
A                                     (*POINTSIZ 10.0))
```

REC の FLD1 はコード化フォント XOG16B を指定します。DBCS リソースを見つけるために \*LIBL が使用されます。FLD2 はライブラリー USERLIB にある DBCS フォント XOG16C を指定します。FLD2 は、ポイント・サイズ 10.0 で印刷されます。

## IGCCHRRTT (DBCS 文字の回転) キーワード

これはフィールド・レベルまたはレコード・レベル・キーワードで、印刷の前に、個々の DBCS 文字を時計と反対回り (左回り) に 90 度回転させるために使用します。この回転により、システムは、印刷出力が縦に読めるように文字を印刷することができます。このキーワードは、5553 プリンターまたは IPDS AFP(\*YES) プリンターで印刷する印刷装置ファイルに対してのみ使用するようになっています。

このキーワードにはパラメーターはありません。

このキーワードを使用するさいには、次の点を注意してください。

- IGCCHRRTT は、DBCS フィールド (35 桁目にデータ・タイプとして O または G の指定されているもの)、または固定情報フィールドの DBCS に対してのみ使用するようになっています。
- IGCCHRRTT を指定した場合、DDS の IGCANKCNV キーワードの指定がある英数字フィールド内の文字は回転しますが、その他の英数字フィールドの文字は回転しません。
- CRTPRTF コマンド、CHGPRTF コマンド、または OVRPRTF コマンドで IGCCHRRTT(\*YES) が指定されている場合には、システムは IGCCHRRTT を無視します。
- DEVTYPE(\*IPDS) の指定により作成されるファイルに IGCCHRRTT の指定があると、警告メッセージが表示されます。
- IGCCHRRTT キーワードで指定されたフィールドの文字は、DEVTYPE(\*AFPDS) で作成されたファイルのページと関連して、270 度回転されます。DBCS 文字のみが回転されます。



- このキーワードではオプション標識は使用できません。

**例:**

次の例は、DDS コーディング用紙での IGCCHRRTT キーワードの指定方法を示しています。

```

|...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8
00010A*
00020A*
00030A          R TITLER                      SKIPB(3)
00035A          IGCCHRRTT
00040A          FLD1              400          47SPACEA(2) UNDERLINE
  A

```

この例では、プリンターでは、この様式から取り出された DBCS 文字が時計とは反対回りに 90 度回転され、印刷されます。そして、DBCS 出力は縦に読めるようになります。

---

## DBCS データを含む印刷装置ファイルの記述に関する追加考慮事項

DBCS データを含む印刷装置ファイルを記述するさいには、次の点を考慮してください。

- ファイルのフィールドを DBCS フィールドとして記述すると、ファイル作成コマンドで IGCDTA(\*YES) を指定していなくても、システムはそのファイルを DBCS ファイルと見なします。
- ファイルに DBCS データがあり、しかもそれが DDS で指定されていない場合には、CRTPRTF コマンドで IGCDTA(\*YES) を指定してください。たとえば、DBCS のメッセージを送るファイル (DDS の MSGCON キーワード) の場合には、IGCDTA(\*YES) を指定します。
- DBCS 文字は、英数字の 2 倍の幅で印刷されます。印刷ページ上での文字の位置 (DDS で指定された位置) は、ファイル記述の CPI パラメーターおよび IGCCPI パラメーターに指定された値の影響を受けます。システムは、CPI または IGCCPI の値によってフィールドの印刷桁数を判断するわけではありませんが、この値は、印刷用紙上で適用される物理的なスペースに影響を及ぼします。

印刷用紙上に占める物理的なスペースは、シフト制御文字の印刷方式による影響も受けます。シフト制御文字の印刷は、ファイル記述に指定します (CRTPRTF、CHGPRTF、および OVRPRTF の各コマンドの IGCSOSI パラメーター)。印刷装置ファイルに指定された IGCSOSI 値は、DBCS グラフィック・フィールドに対しては無視されます。これらのフィールドは、IGCSOSI(\*NO) が指定されたかのように印刷されます。

**注:** DDS では、CPI、IGCCPI、および IGCSOSI の各パラメーターに指定されている値は、印刷桁数を算定するさいの要素とはなりません。したがって、DDS ファイルのコンパイルの時点では問題が生じなかったとしても、実際にフィールドを印刷する時点でオーバーラップが生じることがあります。

この情報は、DBCS データを含む固定情報フィールドと、名前のあるフィールドに適用されます。

- 印刷装置ファイルで参照機能を使用するさいに、データベース・ファイルのデータ・タイプが J、O、または E のフィールドを参照すると、DDS は、印刷装置ファイルの該当フィールドに対してデータ・タイプ O を割り当てます。データ・タイプ G のあるフィールドを参照する場合には、DDS は印刷装置ファイルのフィールドにデータ・タイプ G を割り当てます。



# 索引

日本語、数字、英字、特殊文字の順に配列されています。なお、濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

## [ア行]

アスタリスク充てん 68  
暗黙のコード・ページ 83  
位置定位置項目 9  
印刷されるドットの指定 57  
印刷装置ファイル  
    キーワード項目 13  
    コーディング例 1  
    定位置項目 2  
    UCS-2 レベル 1 137  
印刷装置ファイル一時変更 (OVRPRTF) コマンド 37  
印刷装置ファイル作成 (CRTPRTF) コマンド 11, 37  
印刷装置ファイルの定位置項目 2  
印刷装置ファイル変更 (CHGPRTF) コマンド 37  
印刷品質 (PRTQLTY) キーワード 116  
英数字から DBCS への変換 (IGCANKCNV) キーワード 146

## [カ行]

キーワード項目 13  
    DBCS の考慮事項 142  
行定位置項目 10  
グラフィックス・データ・ファイル (GDF) キーワード 89  
桁数定位置項目 6  
桁定位置項目 10  
コーディング例 1  
コード化フォント名 (CDEFNT) キーワード 29  
コード化文字セット識別コード (CCSID) キーワード 138  
コード・ポイント 56  
高機能印刷要件 13  
高機能印刷を必要とするキーワード 13  
固定情報フィールド定位置項目 5

## [サ行]

参照定位置項目 5  
時刻区切り記号 (TIMSEP) キーワード 127  
時刻形式 (TIMFMT) キーワード 126  
出力ビン (OUTBIN) キーワード 103  
順序番号定位置項目 3

条件定位置項目 3  
仕様書タイプ定位置項目 3  
小数点以下の桁数定位置項目 8  
使用目的定位置項目 9  
省略時値 (DFT) キーワード 60  
ステープル (STAPLE) キーワード 122  
線の定義 (DFNLIN) キーワード 143

## [タ行]

注記定位置項目 3  
データ変換 (CVTDTA) キーワード 40  
データ・ストリーム・コマンド (DTASTMCMD) キーワード 65  
データ・タイプ定位置項目 7  
データ・マップの呼び出し (INVDTAMAP) キーワード 95  
定位置項目  
    DBCS の考慮事項 141  
    UCS-2 レベル 1 の考慮事項 137  
テキスト回転 (TXTRTT) キーワード 129  
透過 (TRNSPY) キーワード 128  
ドット・マトリックス  
    印刷されるドットの指定 57  
    5224 および 5225 プリンターの場合 56

## [ナ行]

名前タイプ定位置項目 4  
名前定位置項目 4

## [ハ行]

媒体マップの呼び出し (INVMMP) キーワード 96  
日付区切り記号 (DATSEP) キーワード 46  
日付形式 (DATFMT) キーワード 44  
ビット・パターンの 16 進数 59  
標識域 (INDARA) キーワード 94  
標識テキスト (INDTXT) キーワード 94  
フィールド参照 (REFFLD) キーワード 118  
フィールド名定位置項目 5  
フォント名 (FONTNAME) キーワード 84  
フォント文字セット (FNTCHRSET) キーワード 78  
浮動小数点数から固定小数点数へ (FLTFIXDEC) キーワード 77  
浮動小数点数の精度 (FLTPCN) キーワード 78  
浮動通貨記号 68  
ブランク改行 (BLKFOLD) キーワード 24  
文書索引タグ (DOCIDXTAG) キーワード 62

ページの回転 (PAGRRT) キーワード 109  
ページ番号 (PAGNBR) キーワード 108  
ページ・グループ開始 (STRPAGGRP) キーワード 124  
ページ・セグメント (PAGSEG) キーワード 111  
別名 (ALIAS) キーワード 15  
編集記述  
作成 70  
編集記述作成 (CRTEDED) コマンド 70  
編集語  
拡張部分の形式 73  
状況桁の構成 73  
部分 72  
本体の構成 72  
編集語 (EDTWRD) キーワード 71  
編集コード 68  
ユーザー定義 70  
編集コード (EDTCDE) キーワード 67  
編集語の拡張部分の形式 73  
編集語の構成部分 72  
編集語の状況 73  
編集語の本体 72  
編集削除 (DLTDED) キーワード 61

## [マ行]

メッセージ固定情報 (MSGCON) キーワード 102  
文字サイズ (CHRSIZ) キーワード 33, 142  
文字識別コード (CHRID) キーワード 31  
文字の定義 (DFNCHR) キーワード 47

## [ヤ行]

ユーザー定義の編集コード 70  
予約済み定位置項目 4

## [ラ行]

レコード様式名定位置項目 5

## [数字]

1 インチ当りの行数 (LPI) キーワード 101  
1 インチ当りの文字数 (CPI) キーワード 37

## A

ALIAS(別名) キーワード 15

## B

BARCODE (バーコード) キーワード 16  
BLKFOLD (ブランク改行) キーワード 24  
BOX (ボックス) キーワード 25

## C

CCSID (コード化文字セット識別コード) キーワード 138  
CDEFNT (コード化フォント名) キーワード 29  
CHGPRTF (印刷装置ファイル変更) コマンド 37  
CHRID (文字識別コード) キーワード 31  
CHRSIZ (文字サイズ) キーワード 33, 142  
CODE128 文字セット 135  
COLOR (カラー) キーワード 34  
CPI (1 インチ当りの文字数) キーワード 37  
CRTEDED (編集記述作成) コマンド 70  
CRTPRTF (印刷装置ファイル作成) コマンド 11, 37  
CVTDTA (データ変換) キーワード 40

## D

DATE (日付) キーワード 43  
DATFMT (日付形式) キーワード 44  
DATSEP (日付区切り記号) キーワード 46  
DBCS  
キーワード項目の考慮事項 142  
追加考慮事項 150  
定位置項目の考慮事項 141  
DBCS コード化フォント (IGCCDEFNT) キーワード 147  
DBCS 代替データ・タイプ (IGCALTTYP) キーワード 145  
DBCS 文字の回転 (IGCCHRRTT) キーワード 149  
DDS ファイルの考慮事項  
UCS-2 レベル 1 137  
DFNCHR (文字の定義) キーワード 47  
DFNLIN (線の定義) キーワード 143  
DFT (省略時値) キーワード 60  
DLTDED (編集削除) キーワード 61  
DOCIDXTAG (文書索引タグ) キーワード 62  
DRAWER (用紙入れ) キーワード 63  
DTASTMCMD (データ・ストリーム・コマンド) キーワード 65  
DUPLEX (両面印刷) キーワード 66

## E

EDTCDE (編集コード) キーワード 67  
EDTWRD (編集語) キーワード 71  
ENDPAGE (ページ終了) キーワード 75, 76

## F

FLTFIXDEC (浮動小数点数から固定小数点数へ) キーワード 77  
FLTPCN (浮動小数点の精度) キーワード 78  
FNTCHRSET (フォント文字セット) キーワード 78  
FONT (フォント) キーワード 81  
FONTNAME (フォント名) キーワード 84  
FORCE (強制) キーワード 89

## G

GDF (グラフィックス・データ・ファイル) キーワード 89

## H

HIGHLIGHT (強調表示) キーワード 93

## I

IGCALTTYP (DBCS 代替データ・タイプ) キーワード 145  
IGCANKCNV (英数字から DBCS への変換) キーワード 146  
IGCCDEFNT (DBCS コード化フォント) キーワード 147  
IGCCHRRTT (DBCS 文字の回転) キーワード 149  
INDARA (標識域) キーワード 94  
INDTXT (標識テキスト) キーワード 94  
INVDTAMAP (データ・マップの呼び出し) キーワード 95  
INVMMAP (媒体マップの呼び出し) キーワード 96

## L

LINE (線) キーワード 97  
LPI (1 インチ当りの行数) キーワード 101

## M

MSGCON (メッセージ固定情報) キーワード 102

## O

OUTBIN (出力ビン) キーワード 103  
OVERLAY (オーバーレイ) キーワード 104  
OVRPRTF (印刷装置ファイル一時変更) コマンド 37

## P

PAGNBR (ページ番号) キーワード 108  
PAGRIT (ページの回転) キーワード 109  
PAGSEG (ページ・セグメント) キーワード 111  
POSITION (位置) キーワード 114  
PRTQLTY (印刷品質) キーワード 116

## R

REF (参照) キーワード 117  
REFFLD (フィールド参照) キーワード 118

## S

SKIPA (印刷後スキップ) キーワード 119  
SKIPB (印刷前スキップ) キーワード 120  
SPACEA (印刷後スペース) キーワード 121  
SPACEB (印刷前スペース) キーワード 122  
STAPLE (ステープル) キーワード 122  
STRPAGGRP (ページ・グループ開始) キーワード 124

## T

TEXT (テキスト) キーワード 125  
TIME (時刻) キーワード 125  
TIMFMT (時刻形式) キーワード 126  
TIMSEP (時刻区切り記号) キーワード 127  
TRNSPY (透過) キーワード 128  
TXTRTT (テキスト回転) キーワード 129

## U

UCS-2 レベル 1  
印刷装置ファイル 137  
定位置項目の考慮事項 137  
DDS ファイルの考慮事項 137  
UNDERLINE (下線) キーワード 131

## Z

ZFOLD (Z 折り返し) キーワード 132







Printed in Japan